دانشگاه آیندگان

ISC
Islamic World Science Citation Center

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

کنفرانس ملی

فناوری های راهبردی در مهندسی

برق و مکانیک

(چالش‌ها و فرصت‌ها)

Strategic technologies in electrical and mechanical engineering

فناوری های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

EME

2026

مجموعه مقالات

Conference Proceedings

۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ | تنکابن، دانشگاه آیندگان

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

محل برگزاری:

دانشگاه آیندگان

تاریخ برگزاری:

شهریور ماه ۱۴۰۵

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی پاسخ‌های سینماتیکی سیستم تعلیق مک‌فرسون در مانورهای مختلف

دکتر محمدامین سعیدی، محمد کنعانی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران - amin.saeedi@sru.ac.ir

دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران-mohammadkanani920@gmail.com

چکیده

هدف این پژوهش، تحلیل سینماتیکی تغییرات زوایای چرخ (کمبر، کستر و تو) تحت تحریک عمودی در دو حالت حرکت موازی و مخالف چرخ‌ها و ارزیابی دقت مدل‌سازی با نرم‌افزار Adams Car است.سیستم تعلیق مک‌فرسون به دلیل ساختار ساده و هزینه تولید پایین به‌طور گسترده در خودروهای سواری استفاده می‌شود. مدل هندسی سیستم تعلیق مک‌فرسون در نرم‌افزار Adams/Car ساخته شد. شبیه‌سازی برای جابجایی عمودی ۵± سانتی‌متر در دو حالت حرکت موازی (هر دو چرخ هم‌فاز) و حرکت مخالف (یک چرخ فشرده و دیگری بازشونده) انجام گرفت. تغییرات زوایای کمبر، کستر و تو نسبت به زمان و جابجایی عمودی استخراج و تحلیل شد. در حرکت موازی، زاویه کمبر تغییرات محدود و تقریباً خطی (نرخ منفی ملایم) نشان داد که به بهبود تماس تایر کمک می‌کند. زاویه کستر حساسیت ناچیزی به جابجایی عمودی داشت. پدیده Bump Steer در حرکت موازی با تنظیم مناسب Tie-Rod قابل کنترل است. در حرکت مخالف (شرایط پیچ)، چرخ خارجی دچار کمبر منفی، کستر مثبت و تو مثبت شد که چسبندگی جانبی را افزایش می‌دهد؛ در مقابل چرخ داخلی رفتار معکوس نشان داد. دامنه تغییرات تو در حالت مخالف بیشتر است و نیاز به تنظیم دقیق فرمان را آشکار می‌سازد. این پژوهش با ارائه مدل سینماتیکی معتبر و مقایسه دو حالت تحریک، درک دقیقی از رفتار هندسی سیستم مک‌فرسون فراهم می‌کند که برای بهینه‌سازی طراحی تعلیق و بهبود پایداری خودرو کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها: Adams Car ، زاویه تو ، زاویه کستر ، زاویه کمبر ، مک فرسون

۱. مقدمه

سیستم تعلیق مک‌فرسون یک سیستم مستقل است که در اکثر خودروهای سواری برای چرخ‌های جلو استفاده می‌شود. این سیستم از بازوی کنترل پایینی و استرات (کمک‌فنر) تشکیل شده و به دلیل سادگی، وزن کم و هزینه تولید پایین مزیت دارد. با این حال، تغییرات هندسی حین حرکت عمودی چرخ منجر به تغییر زوایای کمبر، کستر و تو می‌شود که بر پایداری، فرمان‌پذیری و سایش تایر اثر می‌گذارد [۱]. از این رو، تحلیل سینماتیکی این تغییرات نقش مهمی در بهبود طراحی تعلیق ایفا می‌کند.

تعاریف زوایای اصلی:

زاویه کمبر (Camber): زاویه بین صفحه تقارن چرخ و خط عمود بر جاده در نمای جلو. کمبر مثبت = انحراف بالای چرخ به خارج.

زاویه کستر (Caster): زاویه بین محور فرمان و خط قائم در نمای جانبی. کستر مثبت = انحراف بالای محور فرمان به سمت عقب خودرو.

زاویه تو (Toe): زاویه بین راستای چرخ و محور طولی خودرو در نمای بالا. Toe-in (مثبت) = انحراف جلوی چرخ‌ها به سمت داخل.

فرمول‌های سینماتیکی پایه:

$$\left(\frac{\Delta x}{\Delta z}\right)\tan^{-1} = \gamma \quad \text{(کمبر)} \quad (1)$$


$$\left(\frac{\Delta x_s}{\Delta z_s}\right)\tan^{-1} = \alpha \quad \text{(کستر)} \quad (2)$$

$$\left(\frac{\Delta y}{L}\right)\tan^{-1} = \theta \quad \text{(تو)} \quad (3)$$

۲. شبیه‌سازی


پس از ورود به محیط نرم‌افزار Adams/Car، تمپلیت اولیه سیستم تعلیق مک‌فرسون ایجاد شد (شکل ۱). مدل شامل بازوی کنترل پایینی، استرات، سگ‌دست و اتصالات فرمان می‌باشد. شبیه‌سازی روی سیستم تعلیق جلو انجام شد. پارامترهای هندسی و سفتی فنر مطابق مقادیر پیش‌فرض تعیین گردید (شکل ۲). ورودی جابجایی عمودی ±۵ سانتی‌متر برای دو حالت حرکت موازی (Parallel Wheel Travel) و حرکت مخالف (Opposite Wheel Travel) اعمال شد.

خروجی‌ها شامل تغییرات زمانی و تغییرات بر حسب جابجایی عمودی برای زوایای کمبر، کستر و تو می‌باشند (شکل ۳).




شکل ۱: تمپلیت اولیه سیستم تعلیق مک‌فرسون در Adams/Car

Fig. 1. Initial McPherson strut suspension template in Adams/Car



شکل ۲: پارامترهای وارد شده برای شبیه‌سازی

Fig. 2. Parameters entered for simulation



شکل ۳: ورودی جابجایی عمودی ۱ سانتی‌متر

Fig. 3. Input vertical displacement 1 cm.

۲-۱. نتایج حرکت موازی چرخ‌ها

در این حالت، هر دو چرخ به صورت هم‌فاز و با دامنه یکسان تحریک شدند.


▪ تغییرات زاویه کمبر (شکل ۴): تغییرات نرم و تقریباً خطی با دامنه محدود. نرخ تغییر کمبر (Camber Gain) منفی ملایم است؛ یعنی با فشرده شدن تعلیق، کمبر منفی افزایش می‌یابد که به بهبود تماس تایر کمک می‌کند.

$$0 < \frac{d\gamma}{dz} = \text{Camber Gain} \quad (۴)$$

تغییرات زاویه کستر (شکل ۵): تغییرات بسیار ناچیز نسبت به زمان و جابجایی عمودی. این نشان می‌دهد که محور فرمان در حرکت مستقیم حساسیت کمی به ناهمواری‌ها دارد و پایداری مسیر حفظ می‌شود.


تغییرات زاویه تو (شکل ۶): تغییرات محدود ناشی از پدیده Bump Steer مشاهده شد. با تنظیم مناسب هندسه Tie-Rod، شیب نمودار Toe بر حسب جابجایی عمودی نزدیک به صفر می‌گردد (شکل ۷) و بنابراین Bump Steer در حرکت موازی کنترل می‌شود.

$$0 \approx \frac{d(\text{Toe})}{dz} = \text{Bump Steer} \quad (۵)$$




شکل ۴: تغییرات زاویه کمبر بر حسب زمان (حرکت موازی)

Fig. 4. Camber angle changes over time (parallel movement).




شکل ۵: تغییرات زاویه کستر بر حسب زمان (حرکت موازی)

Fig. 5. Caster angle changes over time (parallel motion).



شکل ۶: تغییرات زاویه تو بر حسب زمان (حرکت موازی)

Fig. 6. Changes in angle vertica u over time (parallel movement) .



شکل ۷: تغییرات زاویه تو بر حسب جابجایی عمودی (حرکت موازی)

Fig. 7. Changes in angle U as a function of l displacement (parallel motion)

۲-۲. نتایج حرکت مخالف چرخ‌ها (شرایط پیچ)


این حالت معادل رول بدنه هنگام پیچیدن خودرو است.

تغییرات کمبر (شکل ۸): چرخ خارجی (فشرده‌شونده) به سمت کمبر منفی بیشتر تمایل دارد که چسبندگی جانبی را افزایش می‌دهد. چرخ داخلی (بازشونده) کمبر مثبت نشان می‌دهد.

تغییرات کستر (شکل ۹): نوسانات کستر نسبت به حالت موازی افزایش می‌یابد که می‌تواند بر گشتاور خودمرکزی فرمان و حس رانندگی تأثیر بگذارد.


تغییرات تو (شکل ۱۰): بیشترین دامنه تغییرات در این حالت دیده می‌شود. چرخ خارجی تو مثبت (Toe-in) و چرخ داخلی تو منفی (Toe-out) از خود نشان می‌دهند.

شیب بالای نمودار Toe بر حسب جابجایی (شکل ۱۱) نشان‌دهنده حساسیت شدید سیستم مک‌فرسون در شرایط نامتقارن است و لزوم تنظیم دقیق فرمان را آشکار می‌سازد.




شکل ۸: تغییرات زاویه کمبر بر حسب زمان(حرکت مخالف)

Fig. 8. Camber angle changes over time (opposite motion)




شکل ۹: تغییرات زاویه کستر بر حسب زمان (حرکت مخالف)

Fig. 9. Caster angle changes over time Figure (opposite movement).



شکل ۱۰: تغییرات زاویه تو بر حسب زمان (حرکت مخالف)

Fig. 10. Changes in angle vertical u over time (opposite movement).



شکل ۱۱: تغییرات زاویه تو بر حسب جابجایی عمودی (حرکت مخالف)

Fig. 11. Changes in angle u as a function of displacement (opposite motion).

۳. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پاسخ سینماتیکی سیستم تعلیق مک‌فرسون با استفاده از نرم‌افزار Adams/Car در دو حالت حرکت موازی و مخالف چرخ‌ها تحلیل شد. نتایج اصلی عبارتند از:

۱. در حرکت موازی (حرکت مستقیم روی ناهمواری)، زاویه کمبر تغییرات محدود و خطی با نرخ منفی ملایم دارد که به حفظ تماس تایر کمک می‌کند. زاویه کستر عملاً تغییری نمی‌کند و پایداری مسیر حفظ می‌شود. پدیده Bump Steer با تنظیم مناسب Tie-Rod قابل کنترل است.

۲. در حرکت مخالف (شرایط پیچ)، چرخ خارجی دچار کمبر منفی، کستر مثبت و تو مثبت می‌شود که چسبندگی جانبی و بازگشت‌پذیری فرمان را بهبود می‌بخشد. چرخ داخلی رفتار معکوس دارد. دامنه تغییرات تو در این حالت بیشتر است و نیاز به دقت بالا در طراحی سیستم فرمان دارد.

۳. سیستم تعلیق مک‌فرسون با وجود محدودیت‌های سینماتیکی (نسبت به سیستم دابل‌ویشبون)، با طراحی مناسب می‌تواند تعادل قابل قبولی بین راحتی سواری و پایداری دینامیکی ارائه دهد.

درک این روابط برای بهینه‌سازی هندسه تعلیق در مراحل طراحی خودرو ضروری است.

تشکر و قدردانی

نویسندگان از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برای تأمین امکانات نرم‌افزاری تشکر می‌کنند.

منابع مالی

این پژوهش هیچ کمک هزینه‌ای از سازمان‌های تأمین‌کننده مالی دریافت نکرده است.

تعارض با منافع

نویسندگان اعلام می‌دارند که هیچ گونه تضاد منافعی در ارتباط با انتشار این مقاله وجود ندارد.

منابع

[۱]Gillespie, T. D. (۱۹۹۲). Fundamentals of Vehicle Dynamics. SAE International.

[۲]Dixon, J. C. (۲۰۰۹). Suspension Geometry and Computation. John Wiley & Sons.

[۳]Jazar, R. N. (۲۰۱٤). Vehicle Dynamics: Theory and Application. Springer.

[٤]Reimpell, J., Stoll, H., & Betzler, J. W. (۲۰۰۱). The Automotive Chassis: Engineering Principles. Butterworth-Heinemann (فصول مربوط به MacPherson Strut).

[۵]MSC Software Corporation. (۲۰۲۳). ADAMS/Car User Manual. MSC Software.

تحلیل عملکرد سیستم تعلیق دبل ویشبون در شرایط مختلف

دکتر محمدامین سعیدی، محمد کنعانی

استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران - amin_saeedi@sru.ac.ir
دانشجو، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران-mohammadkanani920@gmail.com


چکیده


هدف از این پژوهش، بررسی عملکرد سیستم تعلیق مستقل دابل ویشبون تحت ورودی‌های دینامیکی مختلف و تحلیل تغییرات زوایای هندسی چرخ‌ها شامل کمبر، کستر و تو می‌باشد. شبیه‌سازی با استفاده از نرم‌افزار Adams Car در دو حالت حرکت موازی و غیرموازی چرخ‌ها انجام شد. جابه‌جایی عمودی ±۱ سانتی‌متر به چرخ‌ها اعمال گردید و تغییرات زوایا نسبت به زمان و جابه‌جایی استخراج گردید. نتایج شبیه سازی نشان دادند در سیستم دابل ویشبون، هنگام حرکت موازی چرخ‌ها، زاویه کمبر منفی و زاویه کستر مثبت تمایل به افزایش دارند که به حفظ تماس تایر در پیچ کمک می‌کند. در حرکت غیرموازی، زاویه تو در چرخ خارجی مثبت و در چرخ داخلی منفی می‌شود. این مقاله برای اولین بار به تحلیل همزمان سه زاویه اصلی در سیستم دابل ویشبون تحت دو حالت بارگذاری استاندارد با نرم‌افزار Adams Car می‌پردازد و نتایج قابل استفاده برای طراحان سیستم تعلیق خودروهای اسپرت و لوکس ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها: Adams Car ، دابل ویشبون ، زاویه تو ، زاویه کستر، زاویه کمبر

۱ - مقدمه

سیستم تعلیق یکی از مهم‌ترین اجزای خودرو است که وظیفه جذب ضربات جاده، حفظ تماس مناسب تایر با سطح جاده، کنترل حرکت بدنه و بهبود هندلینگ و راحتی سرنشینان را بر عهده دارد. سیستم تعلیق دابل ویشبون (Double Wishbone) به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین انواع تعلیق مستقل، امکان کنترل دقیق زوایای چرخ و رفتار مکانیکی خودرو را فراهم می‌کند. این سیستم در خودروهای عملکرد بالا، اسپرت و لوکس بسیار رایج است زیرا قابلیت تنظیم بالا و حفظ هندلینگ عالی در پیچ‌ها را دارد. سیستم دابل ویشبون شامل دو بازوی کنترلی بالا و پایین (به شکل جناقی) است که بین سگدست چرخ و شاسی خودرو قرار دارند. بازوی بالایی معمولاً کوتاه‌تر طراحی می‌شود تا در هنگام فشرده‌سازی، کمبر منفی ایجاد گردد. سه زاویه اصلی در این سیستم عبارتند از: کمبر (زاویه عمودی چرخ نسبت به جاده)، کستر (زاویه محور فرمان در نمای جانبی) و تو (زاویه افقی چرخ‌ها). تنظیم دقیق این زوایا تأثیر مستقیم بر پایداری، فرمان‌پذیری و عمر تایر دارد. در این پژوهش، عملکرد سیستم تعلیق دابل ویشبون با استفاده از نرم‌افزار Adams Car شبیه‌سازی شده و تغییرات زوایای مذکور در دو حالت حرکت موازی و غیرموازی چرخ‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.





شکل ۱- اجزا سیستم تعلیق دابل ویشبون

Fig. 1. Components of a double wishbone suspension system.


۲- شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در محیط نرم‌افزار Adams Car (نسخه ۲۰۲۰) انجام شد. ابتدا تمپلیت (Template) اولیه سیستم تعلیق دابل ویشبون از کتابخانه استاندارد نرم‌افزار بارگذاری گردید. سپس نوع حرکت چرخ‌ها مطابق شکل‌های ۱ تا ۳ تعیین شد:

حالت اول: حرکت موازی چرخ‌ها (Parallel Wheel Travel) - هر دو چرخ هم‌زمان به اندازه ±۱ سانتی‌متر جابه‌جایی عمودی دارند.


حالت دوم: حرکت غیرموازی چرخ‌ها (Opposite Wheel Travel) - یک چرخ به اندازه +۱ سانتی‌متر و چرخ دیگر به اندازه −۱ سانتی‌متر جابه‌جا می‌شود (حالت پیچ‌خوردن).

ورودی جابه‌جایی عمودی به صورت رامپ (Ramp) با دامنه ۱ سانتی‌متر و مدت زمان ۲ ثانیه اعمال گردید. پس از اجرای شبیه‌سازی، داده‌های خروجی شامل زوایای کمبر، کستر و تو برای چرخ چپ و راست استخراج شد. پردازش نتایج در بخش Postprocessing نرم‌افزار انجام گرفت.



شکل ۲: تمپلیت اولیه سیستم تعلیق دابل ویشبون در Adams/Car

Fig. 2. Initial double wishbone strut suspension template in



شکل 3: پارامترهای وارد شده برای شبیه‌سازی

Fig. 3. Parameters entered for simulation Adams/Car

۳- نتایج شبیه سازی

۳-۱- حالت حرکت موازی چرخ‌ها

در این حالت، هر دو چرخ هم‌زمان به سمت بالا و پایین حرکت می‌کنند (مانند عبور از دست انداز). نتایج نشان داد:


جدول۱-تغییرات زوایا در حالت حرکت موازی(چرخ چپ)


جابه جایی عمودی(mm)	کمبر(درجه)	کستر(درجه)	تو(درجه)
۱۰-(بازشدگی)	+۰/۲	+۳/۵	+۰/۰۳
۰(نرمال)	-۰	+۳/۷	-۰
۱۰+(فشردگی)	-۱/۲	+۳/۸	+۰/۰۲


زاویه کمبر: با افزایش جابه‌جایی فشاری (bump)، کمبر منفی افزایش می‌یابد (مثلاً از ۰- به حدود ۱/۵- درجه در ۱ سانتی‌متر جابه‌جایی). این ویژگی به حفظ تماس تایر با جاده در پیچ‌ها کمک می‌کند.

زاویه کستر: تغییرات جزئی (حدود ۰/۱ درجه) در طول جابه‌جایی مشاهده شد که نشان‌دهنده پایداری خوب محور فرمان است.

زاویه تو: در حرکت موازی، هر دو چرخ تمایل به تو مثبت (Toe In) بسیار جزئی (کمتر از ۰/۰۵ درجه) دارند که پایداری مستقیم را بهبود می‌بخشد.







شکل ۴: زوایای چرخ ها

Fig. 4. Wheel angles.

۲-۳- حالت حرکت غیرموازی چرخ‌ها

این حالت شبیه‌سازی عبور از پیچ یا برخورد یک چرخ با مانع است. نتایج حاکی از آن است:

جدول ۲-تغییرات زوایا در حالت حرکت غیرموازی(چرخ خارجی و داخلی در جابه جایی ۱۰ میلی متر)

چرخ	کمبر(درجه)	کستر (درجه)	تو (درجه)
خارجی (فشرده)	−۱٫۵	+۳٫۸	+۰٫۰۸
داخلی (باز)	+۰٫۸	+۳٫۶	−۰٫۰۵

در چرخ خارجی پیچ (چرخی که فشرده می‌شود) کمبر منفی افزایش و تو مثبت می‌شود.

در چرخ داخلی پیچ (چرخی که باز می‌شود) کمبر به سمت مثبت میل کرده و تو منفی (Toe Out) ایجاد می‌گردد.

زاویه کستر در هر دو چرخ تقریباً ثابت باقی می‌ماند که نشان‌دهنده عملکرد مستقل و متقارن سیستم دابل ویشبون است.

این نتایج با مبانی تئوریک سیستم دابل ویشبون مطابقت کامل دارد و نشان می‌دهد که این سیستم نسبت به تعلیق مک‌فرسون کنترل به مراتب بهتری بر زوایای چرخ در شرایط دینامیکی دارد.

۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهش، عملکرد سیستم تعلیق دابل ویشبون با استفاده از نرم‌افزار Adams Car در دو حالت حرکت موازی و غیرموازی چرخ‌ها شبیه‌سازی شد. مهم ترین دستاوردهای پژوهش شامل موارد زیر است:

۱. در حرکت موازی، کمبر منفی افزایش می‌یابد که به چسبندگی بیشتر در پیچ کمک می‌کند.

۲. در حرکت غیرموازی، چرخ خارجی کمبر منفی و چرخ داخلی کمبر مثبت پیدا می‌کند که رفتاری مطلوب برای هندلینگ است.

۳. تغییرات زاویه تو در حالت غیرموازی به صورت متقارن (خارجی Toe In، داخلی Toe Out) رخ می‌دهد که پایداری جهت را بهبود می‌بخشد.

۴. زاویه کستر در هر دو حالت تغییرات ناچیزی نشان داد که حاکی از طراحی بهینه محور فرمان در سیستم دابل ویشبون است.

۵. اگرچه سیستم دابل ویشبون نسبت به مک‌فرسون پیچیده‌تر و هزینه بیشتری دارد، اما برای خودروهای اسپرت، لوکس و مسابقه‌ای انتخابی برتر است. پیشنهاد می‌شود در آینده این شبیه‌سازی با در نظر گرفتن نیروهای جانبی و طولی و نیز در سرعت‌های مختلف خودرو تکمیل گردد.

منابع

۱ .Parnianifard, A., & Izadbakhsh, H. (۲۰۲۰). Multi variable process modeling using weighted Cpm capability index. Decisions and operations research, ٤(٤), ۲۹۸-۲۹۱. (In Persian).

۲ .Youssf, O., ElGawady, M. A., & Mills, J. E. (۲۰۱٦). Static cyclic behavior of FRP-confined crumb rubber concrete columns. Engineering structures, ۱۱۳, .۳۸۷-۳۷۱

۳ .Gillespie, T. D. (۱۹۹۲). Fundamentals of vehicle dynamics. SAE International.

٤ .Milliken, W. F., & Milliken, D. L. (۱۹۹٥). Race car vehicle dynamics. SAE International.

٥ .Wikipedia contributors. (۲۰۲٤). Double wishbone suspension. Wikipedia, The Free Encyclopedia.

٦ .CarThrottle. (۲۰۲۳). What Is Double Wishbone Suspension?

۷ .Oards.com. (۲۰۲۳). ۸۰+ Car Models With Double Wishbone Suspension.

۸ .Road & Track. (۲۰۲۲). Double-wishbone Vs MacPherson.

۹ .Skill-Lync, Research Gate. (۲۰۲۱). Camber, Caster, Scrub Radius.

۱۰ .Adams Car Help Documentation. (۲۰۲۰). MSC Software.

کنترل عصبی-فازی ترمز خودروهای تجاری

نویسندگان:

۱-دکترعباسعلی رضایی،دانشیارگروه مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران،ایران
A_rezaee@pnu.ac.ir

۲-عباس جعفری، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه پیام نورمشهد
abbasjfr4@gmail.com

چکیده

با بالا رفتن ارتقاء رفتار دینامیکی و میزان خودکارسازی خودروهای سنگین، توجه ویژه‌ای به مسئله ایمنی شده است. سامانه‌های ترمز به روز معمولاً پایداری خودرو را در اولویت قرار می‌دهند .در این سامانه ها گاهی از شدت ترمز کاسته می شود. شبیه‌سازی کاهش‌های چشمگیر در کارایی ترمز با روش‌های ریاضی سنتی غیرممکن است. از این روش‌ها نمی توان در کنترل‌کننده‌های واقعی سامانه ترمز استفاده کرد. در این مقاله، ترکیب شبکه‌های عصبی و منطق فازی به منظور مدیریت کردن ترمز خودروهای تجاری پیشنهاد شده است. این روش با هدف افزایش عملکرد و حفظ پایداری سامانه، ارایه شده است. ساختار کنترلی شامل مواردی از قبیل تخمین‌گر ضریب اصطکاک، مدل معکوس ترمز و یک کنترل‌کننده فازی می‌باشد.با این ساختار در شرایط مختلف ترمز، فرمان‌های بهینه صادر می‌شود. با این روش فرمان‌پذیری و تعادل خودرو تضمین می‌شود. شبیه‌سازی‌های انجام‌شده روی یک خودروی نیمه‌تریلر انجام شده است. عملکرد این روش پیشنهادی بر اساس هوش مصنوعی در ترمزگیری تحت شرایط مختلف تأیید شده است.

کلمات کلیدی: سیستم ترمز ، منطق فازی ، شبکه‌های عصبی مصنوعی ،ایمنی خودرو ،ایمنی فعال.

۱-مقدمه

با بکارگیری فناوری‌های مختلف مبتنی بر هوش مصنوعی، صنعت خودرو روند تکامل سریعی را طی می‌کند. این تحول ، زمینه‌ساز پیشرفت‌ها و ابداعات تازه‌ای در این عرصه شده است. بالا رفتن ایمنی، کارایی و کیفیت عملکرد، اولویت مهم این صنعت به شمار رفته می رود. رسیدن به این اهداف مستلزم این است که سامانه کنترل خودرو قادر باشد با پیچیدگی‌های محیطی و عدم قطعیت‌های ساختاری و غیرساختاری سازگاری داشته باشد[۱]

طبق مقاله[۲] ، می‌توان پیش‌بینی کرد که اقدامات تازه و اصلاح‌شده‌ای در سطوح مختلف انجام خواهدشد.این اقدامات به شکل تحرک، خودرو، سامانه و اجزا پدیدار شده است. با پیشرفت خودروهای موتوری و تریلرها به سمت هوشمند شدن ، نیاز به اولویت دادن به ایمنی آن‌ها حس می‌شود .به منظور پاسخ دادن به این دغدغه‌ها، لازم است که روش های نوین کنترلی برای سامانه‌های ترمز طراحی شوند. این مسئله مخصوصا با مفهوم ایمنی فعال ارتباط مستقیمی دارد.

بسیاری از تصادفات خودرو هنگامی رخ می دهد که راننده بدون توجه به واکنش وسیله نقلیه به شرایط جوی و جاده‌ای، ترمز می‌گیرد. به دلیل داشتن جرم و ابعاد بزرگ، خودروهای سنگین در برابر پیامدهای سهمگین تصادفات آسیب‌پذیرتر هستند . خطر برخورد در این حالات برای آنها بیشتر است[۳].

به دلیل این که حوادث مربوط به آنها اغلب به مرگ منجر می‌شود ایمنی فعال در این دسته از خودروها همواره از اولویت بالایی برخوردار است. برای عملکرد مطمئن تر خودروهای سنگین ، تضمین سطح بالایی از کارایی و پایداری آن‌ها ضروری است. به همین دلیل، سامانه‌های جدید ایمنی فعال که بر عملکرد سامانه های ترمز متکی هستند، بر کارآیی، ایمنی ترافیک و قابلیت اطمینان در جاده ها تأکید دارند. این سامانه‌های کنترلی، الگوریتم‌های خود را بیشتر بر مبنای مهار لغزش چرخ طراحی می‌کنند.در این روش ، نتایج بسیار مطلوبی از نظر حفظ پایداری و فرمان‌پذیری خودرو به دست آمده است[٤].لغزش به‌طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نمی باشد.این نقطه ضعف اصلی کنترل لغزش چرخ می‌باشد. یک سامانه ترمز را می‌توان سامانه‌ای پیچیده با چند ورودی و چند خروجی در نظر گرفت . این سامانه رفتاری به شدت غیرخطی از خود نشان می‌دهد .مدل‌سازی دقیق فرآیند ترمزگیری با روش‌های کلاسیک ریاضی دشوار می‌باشد [٥].

ورود فناوری‌های رایانه‌ای به خودروها، تأثیر زیادی بر عملکرد آن‌ها گذاشته است.با این فناوری ، سامانه‌های کنترلی، در جهت پاسخگویی به نیازهای مشتریان و جامعه توسعه پیدا کرده‌اند[٦] . این تحول، مسیر را به‌سمت به‌کار بردن روش‌های پیشرفته‌تر کنترل بر اساس هوش مصنوعی هموار ساخته است.این روش‌ها توانایی زیادی درافزایش کارایی، ایمنی و بازدهی سامانه‌های کنترل خودرو از خود نشان داده‌اند[٥].

نقطه قوت دراین پژوهش مبتنی بر هوش مصنوعی، قابلیت آن در نگاشت دقیق رابطه بین ورودی و خروجی مدل ترمز و پارامترهای مؤثر بر آن می‌باشد.این کار به وسیله دو ابزار اصلی انجام می‌شود:شبکه‌های عصبی مصنوعی و منطق فازی.

شبکه‌های عصبی مصنوعی ابزاری شناخته‌شده به منظور ایجاد مدل‌های قابل اعتماد می باشند.

این مدل‌ها بر اساس داده‌های برگرفته از سیستم‌های واقعی ساخته می‌شوند.چنین شبکه‌هایی توانایی تشخیص روابط پیچیده و غیرخطی را دارند.این روابط معمولاً با روش‌های ریاضی کلاسیک به راحتی بیان نمی‌شوند.پیشرفت‌های اخیر در روش‌های مبتنی بر منطق فازی، تأثیر زیادی در حل مسائل گوناگون امروزی داشته اند.بر طبق منطق فازی،راهبردهای کنترلی بر پایه قواعد زبانی تدوین می‌شوند. همین موضوع طراحی سیستم‌های پیچیده را آسان‌تر می‌سازد.با به کارگیری منطق فازی در سیستم‌های خودرو ، می‌توان دانش و تجربه انسانی را مستقیماً در راهبرد کنترلی پیاده‌سازی کرد [٧-٩].

به همین دلیل، در این مقاله یک روش جدید به منظور مدیریت کردن سامانه های ترمز خودروهای سنگین مبتنی بر هوش مصنوعی ارائه شده است.این روش کنترلی بر پایه دو مؤلفه اصلی طراحی گردیده است: یک مدل جدید از عملکرد ترمزها، و یک مدل تازه به منظور تخمین زدن میزان چسبندگی بین تایر و جاده در هنگام ترمزگیری.این دو مدل در قالب یک استراتژی کنترلی یکپارچه می‌باشد.این دو مدل به منظور تنظیم کردن فشار اعمالی به ترمزها مورد استفاده قرار می‌گیرند.عملکرد ترمز به گونه‌ای انجام می‌شود که این عملکرد با رفتارهای مناسب، تغییرات شرایط چسبندگی و پایداری خودرو هماهنگ باشد. ساختار این مقاله به شرح زیر می‌باشد:

در بخش دوم، مروری بر جدیدترین دستاوردها در زمینه کنترل هوشمند سامانه ترمز انجام می‌شود.در این بخش زمینه‌های جدید به منظور بهبودهای آتی در این زمینه معرفی می‌شوند.بخش سوم به اصول کلاسیک دینامیک ترمز می‌پردازد.در این بخش چالش‌های به‌کارگیری مدل‌های ریاضی در کنترل کردن سامانه‌های ترمز بررسی می‌شوند.بخش چهارم به بیان یک روش کنترلی جدید مبتنی بر سامانه‌های عصبی–فازی می‌پردازد.پیاده‌سازی این روش کنترلی در بخش پنجم آورده شده است.در بخش ششم نتایج حاصل از روش عصبی–فازی در چرخه‌های ترمز مختلف آورده شده است.در بخش هفتم نتیجه‌گیری کلی و پیشنهادهایی به منظور پژوهش‌های آینده آورده شده است.

٢ -جدیدترین فناوری


هوش مصنوعی از فناوری‌هایی است که در گذشته در صنعت خودرو سابقه استفاده دارد [١٠،١١]. برخی از این کاربردها با هدف بهتر شدن کارایی سیستم های ضدقفل (ABS) و از طریق بهینه‌سازی کنترل لغزش چرخ توسعه یافته‌اند[١٢, ١٣] . اغلب ، دستاوردهایی در کنترل مطلوب هستند که با منطق فازی (FL) ترکیب شوند.این روش ها در کنترل سامانه ترمز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.به عنوان نمونه، لین و لی [١٠]، به جای ABS رایج، ازیک کنترل‌کننده عصبی–فازی خودسازمانده استفاده کرده اند.این سیستم توسط یک کنترل‌کننده جبرانی به منظور کم کردن خطای تقریبی پشتیبانی می‌شود.در مقاله [١٤] یک سیستم استنتاج عصبی–فازی تطبیقی (ANFIS) را با یک کنترل‌کننده PID به منظور بهتر شدن ABS ترکیب کرده‌اند.یکی از روش‌های تاثیرگذار در کنترل ترمز، به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی (ANN) به منظور مدل‌سازی و پیش‌بینی رفتار ترمز می‌باشد[١٤-١٦].

تحلیل ارائه شده نشان از این دارد که در پژوهش‌های موجود، هیچ مدلی از کارایی ترمزها و هیچ مدل کاربردی از شرایط چسبندگی لاستیک به جاده در استراتژی کنترل ترمز گنجانده نشده است. این شکاف با توجه به نقش کلیدی این دو عامل در دینامیک کلی سیستم ترمز ، باعث بروز کنترل غیربهینه و افت کارایی ترمز شده است. بیشتر مطالعات مربوطه، اثرگذاری حالت‌های مختلف بارگذاری را بررسی نکرده‌اند.این مسئله برای خودروهای تجاری محدودیت جدی ایجاد می‌کند.

استفاده از شبکه‌های عصبی و منطق فازی موفقیت‌آمیز بوده است. نوآوری اصلی این مقاله در طراحی یک کنترل‌کننده عصبی-فازی می باشد. تخمین شرایط چسبندگی ضمن حفظ پایداری خودرو، عملکرد ترمز را به حداکثر می‌رساند. هدف، تنظیم لحظه‌ای فشار ترمز طبق کاهش سرعت دلخواه راننده، وضعیت بار خودرو و سطح تخمینی چسبندگی می‌باشد.

۳- ترمزگیری خودروهای تجاری

روش ترمزگیری پیشنهادی روی یک تریلر نیمه‌متراکم سه‌محوره (شکل ۱) پیاده‌سازی می‌شود. کاهش سرعت به گشتاور ترمز (M_b) وابسته است که خود تحت تأثیر فشار فعال‌سازی، دما و سرعت چرخش چرخ قرار دارد .نیروی تماس تایر-جاده (F_φ) غیرخطی و تصادفی است[۱۷-۱۹] . به دلیل درست نبودن مدل‌های فیزیکی، بیشتر کنترل‌کننده‌های ترمز تأثیر مستقیم چسبندگی را نادیده می‌گیرند که این امر به ویژه در شرایط بد جوی، عملکرد ترمز را کاهش می‌دهد. پژوهش حاضر به جای مدل‌های فیزیکی، از هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌های واقعی برای تخمین شرایط چسبندگی استفاده می‌کند. وضعیت بار خودرو نیز حیاتی است (محدوده ۱۱۵۵۰ تا ۳۶۰۰۰ کیلوگرم) .سیستم‌های کنترل بازخوردی برای بهبود پایداری نیمه‌تریلرها معرفی شده‌اند[۲۰-۲۲].



شکل ۱ تریلر نیم محور سه محوره با دینامیک چرخ در حین ترمزگیری


۴- استراتژی کنترل عصبی-فازی

این مقاله یک رویکرد جدید عصبی-فازی برای کنترل سیستم ترمز ارائه می‌دهد که هدف آن تعیین فشار بهینه فعال‌سازی ترمز در هر لحظه گسسته از چرخه ترمزگیری است (شکل ۲). این استراتژی با در نظر گرفتن قابلیت‌های ترمز فعلی و شرایط چسبندگی تایر-جاده، سعی در برآوردن درخواست کاهش سرعت راننده رادارد.

اجزای اصلی کنترل‌کننده:

1. **مدل معکوس عملکرد ترمز مبتنی بر (ANN) :**کاهش سرعت مورد نظر را به همراه دمای ترمز و سرعت زاویه‌ای چرخ به عنوان ورودی دریافت کرده و فشار تحریک ترمز مورد نیاز را پیش‌بینی می‌کند. دمای بالا می‌تواند باعث افت عملکرد ترمز شود[۲۳] .

2. **مدل تخمین چسبندگی (عصبی-فازی ترکیبی):**با ترکیب منطق فازی و شبکه‌های عصبی، شرایط چسبندگی تایر-جاده (F_φ) را تخمین می‌زند[۲۴]. این مدل تغییرات کاهش سرعت چرخ، سرعت زاویه‌ای و فشار فعال‌سازی را در طول زمان در نظر گرفته و عامل کلیدی تأثیرگذار بر کاهش سرعت خودرو است[۲۵, ۲۶].
3. **کنترل‌کننده منطق فازی(FLC):**FLC قلب سیستم کنترلی است. چهار ورودی دریافت می‌کند: فشار پیشنهادی از مدل معکوس، خطای کاهش سرعت (تفاوت کاهش سرعت مورد نظر و واقعی)، تفاوت چسبندگی تخمینی با حداقل مورد نیاز، و فشار تحریک فعلی FLC .با ترکیب این داده‌ها، فشار تحریک ترمز را اصلاح کرده و سیگنال کنترل نهایی را تولید می‌کند (شکل ۲) هدف FLC اجتناب از محدودیت‌های کنترل‌کننده‌های مرسوم است [۱۷/۲۷].



شکل ۲ کنترل کننده منطق فازی

۵- پیاده‌سازی کنترل‌کننده ترمز عصبی-فازی

پس از تجزیه و تحلیل دقیق استراتژی پیشنهادی از دیدگاه نظری، مشخص می‌شود که طیف گسترده‌ای از مزایای قابل توجه را ارائه می‌دهد. پیاده‌سازی مدل‌ها و زیرسیستم‌ها، مزایا و محدودیت‌های کلی واقعی کنترل‌کننده پیشنهادی را نشان می‌دهد.

۵/۱ پیاده‌سازی مدل ترمز معکوس

روش آزمایش ترمز معکوس به گونه‌ای طراحی شد که سه وضعیت عملکردی را پوشش دهد :ترمز سرد (دمای زیر ۱۰۰ درجه سانتیگراد)، ترمز گرم (در طول آزمایش محو شدگی) و بازیابی پس از محو شدگی. بدین ترتیب، داده‌های جمع‌آوری‌شده کل محدوده تغییرات فشار، سرعت و دما را در بر گرفت.

در ادامه مقاله، تنها چند چرخه ترمزگیری مشخصه (سرد و گرم) نمایش داده می‌شود تا توانایی مدل معکوس در پیش‌بینی فشار فعال‌سازی ترمز در برابر تغییرات دما و سرعت نشان داده شود:

- **سناریوی اول** :ترمز سرد (حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد)، سرعت اولیه ۳۰ تا ۸۰ کیلومتر بر ساعت، فشار ترمز ۱ تا ۶/۵ بار.
- **سناریوی دوم** :ترمز گرم (حدود ۲۶۰ درجه سانتیگراد).

سپس داده‌های ثبت‌شده برای آموزش مدل ANNاستفاده شدند .ورودی‌های مدل شامل کاهش سرعت، دمای ترمز و سرعت زاویه‌ای چرخ بودند و خروجی آن فشار فعال‌سازی ترمز بود. داده‌ها به دو مجموعه آموزشی و آزمایشی تقسیم شدند و مدل به صورت تکراری آموزش داده شد .معماری نهایی شبکه به صورت ۳[۳, ٤]۱ بود (۳ نورون ورودی، ۳ نورون در لایه پنهان اول، ۴ نورون در لایه پنهان دوم، ۱ نورون خروجی) و فرآیند آموزش با روش بیزی Bayesian انجام شد.

۵/۲ پیاده‌سازی مدل چسبندگی فازی-عصبی

در این روش کنترلی، مدل چسبندگی فازی-عصبی مانند یک تخمین‌گر برخط (لحظه‌ای) عمل می‌نماید .در این روش مقدار ضریب اصطکاک در دسترس میان چرخ و جاده محاسبه می‌شود.این مدل به طور همزمان سه دسته داده متفاوت را پردازش می‌نماید.اولین دسته، نرخ کم شدن سرعت خودرو در گام زمانی پیشین می‌باشد .این دسته کارایی ترمزگیری جاری را نشان می‌دهد.دومین دسته، مقدار فشاری می‌باشد که در لحظه قبل به لنت‌های ترمز اعمال گردیده است.سومین دسته، سرعت دوران چرخ‌ها می‌باشد.این دسته از روی سرعت خطی خودرو و شعاع چرخ محاسبه می‌گردد.روش فازی در این مدل به این معناست که قواعد استنتاج به شکل "اگر-آنگاه" طراحی شده‌اند.برای نمونه: "اگر میزان لغزش چرخ زیاد بوده و فشار ترمز کم باشد، آنگاه ضریب چسبندگی در محدوده متوسط قرار خواهد گرفت".بخش عصبی این مدل نیز قابلیت تنظیم خودکار توابع عضویت و بهینه‌سازی قوانین را بر پایه داده‌های تجربی فراهم می‌سازد.این ترکیب دوگانه سبب می‌شود که مدل هم دانش تخصصی انسان را منعکس نموده و هم توانایی سازگاری با شرایط نوین را دارا باشد.

وظیفه اصلی این مدل در ساختار کنترلی، مشخص کردن بیشترین شتاب ترمز می‌باشد .در این مدل سیستم بدون بروز پدیده لغزش یا قفل شدن چرخ‌ها قادر به تولید آن می‌باشد.خروجی این مدل یک کمیت بدون بعد می‌باشد .این مقدار خروجی در مقدار شتاب گرانش ضرب گردیده و اصطلاحاً "حد چسبندگی" نامیده می‌شود.این حد همچون یک سقف ایمنی عمل می‌نماید. در مرحله بعدی فرآیند کنترلی، این حد چسبندگی با شتاب درخواستی راننده مقایسه می‌شود.اختلاف حاصل از این مقایسه تحت عنوان یکی از ورودی‌های کنترل‌کننده فازی اصلی ارسال می‌شود.در شرایطی که حد چسبندگی تخمین زده شده از شتاب مورد نیاز کمتر باشد، کنترل‌کننده متوجه نامناسب بودن وضعیت جاده شده و فشار ترمز را کاهش می‌دهد.در هر دو سناریوی پیاده‌سازی شده (حالت بدون بار با ترمز سرد و حالت با بار کامل با ترمز داغ)، مدل چسبندگی با یک ساختار ثابت و یکسان اجرا می‌گردد.به دلیل متفاوت بودن تاریخچه فشار ترمز و میزان کاهش سرعت در این دو سناریو، مقادیر تخمینی ضریب چسبندگی در هر کدام متفاوت خواهد بود.این تفاوت در مقادیر تخمینی چسبندگی به وضوح در نمودارهای خروجی مرتبط با هر سناریو قابل مشاهده و تشخیص می‌باشد.

۵٫۳ پیاده‌سازی کنترل‌کننده منطق فازی

در این ساختار کنترلی، هسته اصلی تصمیم‌گیری به منظور نشان دادن مقدار فشار ترمز بر عهده کنترل‌کننده منطق فازی می‌باشد.این کنترل‌کننده به طور همزمان چهار سیگنال ورودی را دریافت می‌کند.اولین ورودی، فشار لحظه‌ای ترمز می‌باشد .این ورودی وضعیت جاری عملگرها را نشان می‌دهد.دومین ورودی، مقدار فشاری است که توسط مدل معکوس ترمز پیشنهاد می‌شود .این ورودی تخمین اولیه‌ای از فشار لازم را فراهم می‌کند.سومین ورودی، خطای شتاب نام دارد .این ورودی برابر با اختلاف بین شتاب درخواستی راننده و شتاب واقعی ترمزگیری در گام زمانی قبلی می‌باشد.چهارمین ورودی، اختلاف چسبندگی نامیده می‌شود .این ورودی حاصل تفاوت بین ضریب چسبندگی تخمین زده شده و کمترین چسبندگی مورد نیاز می‌باشد.خروجی این کنترل‌کننده فازی، یک مقدار تصحیح برای فشار (که می‌تواند مثبت یا منفی باشد) می‌باشد.قوانین فازی تعبیه شده در این کنترل‌کننده به گونه‌ای بیان شده است که بتوانند رفتار ترمز را در شرایط عملیاتی گوناگون مدیریت نمایند.یکی از قوانین به این صورت است: "اگر خطای شتاب دارای مقدار مثبت و زیاد بوده و در عین حال اختلاف چسبندگی نیز مثبت باشد، آنگاه تصحیح فشار را به میزان زیاد و با علامت مثبت در نظر بگیر" که معنای آن نیاز به افزایش فشار ترمز می‌باشد.قانون دیگر بدین شکل بیان می‌شود: "اگر خطای شتاب منفی بوده و اختلاف چسبندگی نیز منفی باشد، آنگاه فشار ترمز را کاهش بده" که مفهوم آن ناکافی بودن چسبندگی و لزوم کم کردن فشار برای پیشگیری از لغزش چرخ‌ها می‌باشد.

یکی از عوامل مهم در طراحی این کنترل‌کننده فازی، استفاده از فشار پیشنهادی مدل معکوس تحت عنوان یک مقدار مرجع و پایه می‌باشد.کنترل‌کننده فازی نیازی ندارد که از نقطه صفر کار خود را آغاز کند .نیاز به محاسبه کل فشار لازم از ابتدا نمی‌باشد.وظیفه آن اعمال یک اصلاح تدریجی نسبت به فشار جاری، همراه با در نظر گرفتن فشار پیشنهادی مدل معکوس، می‌باشد.این ساختار دو مرحله‌ای (مدل معکوس عصبی برای تخمین پایه و کنترل‌کننده فازی برای اصلاح خطا) یک مزیت کلیدی را دارد.شبکه عصبی در این معماری، دینامیک نرمال و تقریباً خطی شده سیستم را فرا می‌گیرد. کنترل‌کننده فازی مسئول جبران عدم قطعیت‌ها، غیرخطی‌های باقیمانده، و شرایط مرزی نظیر کم شدن ناگهانی چسبندگی را دارد.در پیاده‌سازی کد صورت گرفته، خروجی کنترل‌کننده فازی به فشار جاری اضافه می‌شود.مقدار نهایی به دست آمده در یک بازه مجاز (معمولاً بین صفر تا ٦٫٥ بار) محدود می‌گردد .با این روش از بروز فشار بیش از حد یا فشار منفی پیشگیری می‌شود.این کنترل‌کننده در هر دو سناریوی بررسی شده (جرم سبک و جرم سنگین) با قوانین یکسانی عمل می‌کند.تفاوت موجود در نتایج تنها ناشی از متفاوت بودن شرایط ورودی است.

کنترل‌کننده منطق فازی(FLC)

FLCپیشنهادی بر پایه قوانین فازی طراحی شده است که استراتژی کنترلی را تعریف می‌کنند. قوانین فازی مربوطه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که بیشترین تأثیر را بر تصمیم خروجی داشته باشند.

نقش ورودی‌ها در کنترل‌کننده منطق فازی:


ε_a(خطای کاهش سرعت) و $\Delta\varphi$ (اختلاف چسبندگی): این دو ورودی برای همگرایی موفقیت‌آمیز به شرایط کاهش سرعت مورد نظر (در حد امکان) با توجه به وضعیت چسبندگی طراحی شده‌اند. این امر تضمین می‌کند که عملکرد ترمز و ایمنی خودرو تأمین شده و خودرو در حین ترمزگیری پایدار می‌ماند.

p_r (مقدار ورودی جریان) و p_{sug} (فشار تحریک پیشنهادی): این دو ورودی برای پشتیبانی هوشمند از فرآیند تصمیم‌گیری فازی به کار رفته‌اند و باعث می‌شوند اصلاحات فشار فعال‌سازی ترمز بر اساس عملکرد جاری ترمز (مدل ترمز معکوس) و سیگنال کنترل جریان انجام شود.

۶-نتایج و بحث

تأیید سیستم کنترل ترمز عصبی-فازی پیشنهادی با استفاده از نرم‌افزار متلب و با زمان نمونه‌برداری ۰/۰۵ ثانیه انجام شده است. فرآیند اعتبارسنجی در دو سناریوی مختلف ترمزگیری صورت گرفته که از نظر دمای ترمز، حالت بارگیری و فشار درخواستی با یکدیگر تفاوت دارند. هر دو چرخه ترمزگیری تا توقف کامل نیمه‌تریلر سه‌محوره ادامه یافته است. در ادامه، نتایج حاصل از هر سناریو با استناد به شکل‌های ۳ تا ۶ ارائه می‌گردد.


تحلیل نتایج سناریوی اول (بدون بار، ترمز سرد) :نتایج حاصل از این سناریو در شکل‌های ۳ و ٤ نشان داده شده است.شکل ۳ مربوط به ترسیم فشار ترمز و میزان کاهش سرعت می‌باشد. مقدار فشار اعمالی روی ترمز (نمایش داده شده با خط آبی) پس از حدود ۱/۵ ثانیه به سطح درخواستی ٤/۵ بار (نشان داده شده با خط قرمز چین) می‌رسد . تا انتهای فرآیند ترمزگیری با دقت خوبی ادامه می‌یابد.دراین شکل، مقدار واقعی کاهش سرعت (خط آبی) نیز با یک تأخیر جزئی به شتاب مورد انتظار (تقریباً ۳/٤ متر بر مجذور ثانیه) می‌رسد . تا لحظه توقف خودرو در همان سطح پایدار می‌ماند.شکل ٤ وضعیت چسبندگی و سرعت خودرو را نشان می‌دهد.دراین شکل ضریب برآورد شده چسبندگی (خط آبی) همواره مقداری بیشتر از حداقل چسبندگی لازم (خط قرمز چین) می‌باشد.این شکل نشان از این دارد که قید فیزیکی ناشی از نیروی اصطکاک میان چرخ و خط آهن هیچ گاه به مرحله فعال‌سازی نرسیده است.نگاره پایینی شکل ٤ نیز افت تقریباً خطی سرعت خودرو از مقدار حدود ٦٨ کیلومتر بر ساعت تا صفر را نشان می‌دهد.این رفتار خطی نشان از این دارد که شتاب ترمز در تمام طول مدت ترمزگیری تقریباً ثابت باقی مانده است.در خاتمه این سناریو، تریلر بدون بار پس از تقریباً ۵ ثانیه و با پیمودن مسافتی معادل ٥٤/٣٦ متر به طور کامل متوقف گردید.موفقیت کنترل‌کننده در نگهداری فشار نزدیک به مقدار درخواستی راننده، نشان‌دهنده کارایی مناسب آن در تبدیل فرمان راننده به عملکرد ترمز متناسب است.



شکل ۳ سناریوی اول(فشار ترمز و کاهش سرعت)


تحلیل نتایج سناریوی دوم (با بار کامل، ترمز داغ) :نتایج مربوط به این سناریوی دوم در شکل‌های ۵ و ٦ ارائه شده است.شکل ۵ مربوط به فشار ترمز و میزان کاهش سرعت می‌باشد.این شکل نشان می‌دهد که فرآیند ترمزگیری را می‌توان به سه بازه زمانی تقسیم کرد .نخستین بازه از لحظه صفر تا ٤٫۷ ثانیه ادامه دارد. فشار اعمالی به ترمز تا سطح تقریبی ٤ بار بالا می‌رود. مقدار واقعی کم شدن سرعت همچنان به طور محسوسی از شتاب مورد انتظار (در حدود ٤٫۹ متر بر مجذور ثانیه) عقب‌تر می باشد . دومین بازه زمانی فاصله ٤٫۷ تا ٥٫٤ ثانیه می‌باشد . در طی آن فشار ترمز به بیشینه مقدار خود یعنی ٦٫٥ بار می‌رسد .سومین بازه، کنترل‌کننده مقدار خروجی خود را بر روی یک سطح ثابت حفظ می‌نماید.در این بازه خودرو پس از تقریباً ۷٫۲ ثانیه به طور کامل متوقف می‌شود .نکته مهم در شکل ٦ مربوط به وضعیت چسبندگی و سرعت خودرو می‌باشد .در این نمودار، کاهش شدید ضریب چسبندگی تخمین‌زده شده (نمایش داده شده با خط آبی) است.این تخمین در محدوده زمانی ٤٫۷ تا ٥٫٤ ثانیه می‌باشد .در همین فاصله زمانی است که مقدار چسبندگی تخمینی به شدت به کمترین میزان مجاز چسبندگی می‌رسد .در این لحظه کنترل‌کننده فازی با شناسایی اختلاف ناچیز در مقدار چسبندگی، فرآیند افزایش فشار را کنترل می‌کند و مانع از لغزش چرخ‌ها می‌شود .شکل ٦ کاهش سرعت با نرخ تغییرات غیریکنواخت را نشان می‌دهد.شیب نمودار در ابتدا تند بوده، سپس در بازه دوم کاهش می‌یابد .سپس بار دیگر در بازه سوم افزایش پیدا می‌کند .بیشترین مقدار کاهش سرعت ثبت شده برای فشار ٦٫٥ بار در

این سناریو، کمتر از ٤ متر بر مجذور ثانیه می‌باشد.در سناریوی نخست با فشار ٤٫٥ بار، مقدار کاهش سرعت در حدود ٤٫٥ متر بر مجذور ثانیه به دست آمد .این افت در کارایی ترمز تحت تأثیر همزمان دو عامل دمای بالای سامانه ترمز و افزایش وزن بار خودرو رخ داده است.




شکل ٤ سناریوی اول(شرایط چسبندگی و سرعت خودرو)

بر اساس خروجی‌های شکل‌های ۳ تا ۶، روش کنترلی ترمز مبتنی بر سیستم عصبی–فازی پیشنهادی عملکرد موفقی در هر دو حالت آزمایشی داشته است.اولین سناریوکه نتایج آن در شکل‌های ۳ و ۴ نشان داده شده است.میزان خطای دنبال‌کردن شتاب مرجع بسیار اندک بوده است. محدودیت‌های ناشی از ضریب چسبندگی هرگز فعال نگردیده است.سناریوی دوم که نتایج آن در شکل‌های ۵ و ۶ نشان داده شده است. کنترل‌کننده توانست با مدیریت کردن تاثیرگذار محدودیت چسبندگی مانع از قفل شدن چرخ‌ها شود.سه ویژگی برتر کنترل‌کننده در سناریوی دوم در نمودارهای مربوطه نشان داده شده است.نخستین ویژگی، تطبیق بالای سامانه‌های ترمز و بار کامل خودرو با شرایط دما می‌باشد.دومین ویژگی، سازگار بودن پویا با نوسانات آنی و لحظه‌ای ضریب چسبندگی بین تایر و سطح جاده می‌باشد.سومین ویژگی، درنظرگرفتن همزمان پارامترهای تأثیرگذاری دما و میزان بار می‌باشد.



شکل ۵ سناریوی دوم(فشار ترمز و کاهش سرعت)



شکل ٦ سناریوی دوم(شرایط چسبندگی و سرعت)

۷-نتیجه گیری

استفاده از یادگیری ماشین در حیطه سیستم‌های کنترلی، قادر است انقلابی در ساخت خودروها ایجاد کند. استفاده از این روش منجر به ساخت وسایل نقلیه‌ای با ایمنی و بازدهی بالاتر می‌شود.در این مقاله، یک کنترل‌کننده ترکیبیِ فازی-عصبی برای سامانه ترمزهای خودروهای سنگین ارائه شده است.این روش با تلفیق روش فازی و استفاده از تکنیک های یادگیری شبکه‌های عصبی، موفق به محاسبه فشار بهینه ترمز با در نظر گرفتن مدل وارونه ترمز و مدل برآورد اصطکاک (چسبندگی) شده است.نتایج

نشان از این دارد که این کنترل‌کننده‌ها توانایی رویارویی با ماهیت‌های غیرخطی و تصادفیِ تماس تایر با جاده در شرایط مختلف ترمز و بار خودرو را دارا می‌باشند.با وجود موفقیت‌ها در این زمینه، سه کاستی عمده در این تحقیق وجود دارد .این کاستی‌ها باید در مطالعات آتی برطرف شوند.اولین محدودیت، فرض یکسان بودن عملکرد ترمزهای چرخها می‌باشد. راه‌حل این مشکل، توسعه دادن یک مدل وارونه به صورت مجزا برای هر ترمز می‌باشد.دومین چالش، تغییر عملکرد سامانه‌های ترمز در طول زمان به دلیل فرسایش لنت‌ها می‌باشد. به منظور حل آن باید مدل وارونه به صورت برخط و ممتد بازآموزی شود.سومین چالش ، محدود بودن سناریوهای مورد بررسی ترمزگیری مستقیم می‌باشد. عملکرد کنترل‌کننده باید در شرایط ترمز هنگام پیچیدن نیز بهبود داده شود.تحقیقات آتی بر روی برطرف کردن این کاستی‌ها و گسترش دادن قابلیت‌های روش پیشنهادی متمرکز خواهد بود.

منابع

[1] D. Aleksendrić, "Neural network prediction of brake friction materials wear," *Wear*, vol. 268, no. 1-2, pp. 117-125, 2010.
[2] B. Šarkan, M. Jaśkiewicz, and M. Kiktová, "The impact of the truck loads on the braking efficiency assessment," *Open Engineering*, vol. 10, no. 1, pp. 105-112, 2020.
[3] Á. B. Nieto, J. L. S. R. García, V. D. Lopez, and S. S. Sánchez, "Analysis of results obtained on vehicle technical inspection using fBRAKE in Spain and development of a new model for semi-trailers based on Regulation No. 13," *International journal of heavy vehicle systems*, vol. 25, no. 2, pp. 163-188, 2018.
[4] N. Mohamed, S. K. Almazrouei, A. Oubelaid, M. Bajaj, F. Jurado, and S. Kamel, "Artificial intelligence (AI) and machine learning (ML)-based Information security in electric vehicles: A review," in *2023 5th Global Power, Energy and Communication Conference (GPECOM)*, 2023: IEEE, pp. 108-113.
[5] G. Ming, "Exploration of the intelligent control system of autonomous vehicles based on edge computing," *PLoS One*, vol. 18, no. 2, p. e0281294, 2023.
[6] P. Mei, H. R. Karimi, S. Yang, B. Xu, and C. Huang, "An adaptive fuzzy sliding-mode control for regenerative braking system of electric vehicles," *International Journal of Adaptive Control and Signal Processing*, vol. 36, no. 2, pp. 391-410, 2022.
[7] Z. Mehraban, A. Y. Zadeh, H. Khayyam, R. Mallipeddi, and A. Jamali, "Fuzzy adaptive cruise control with model predictive control responding to dynamic traffic conditions for automated driving," *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, vol. 136, p. 109008, 2024.
[8] K. Grinerud, "Work-related driving of heavy goods vehicles: factors that influence road safety and the development of a framework for safety training," *Safety*, vol. 8, no. 2, p. 43, 2022.
[9] I. Iancu, "A Mamdani type fuzzy logic controller," *Fuzzy logic-controls, concepts, theories and applications*, vol. 15, no. 2, pp. 325-350, 2012.
[10] C.-M. Lin and T.-L. Le, "PSO-self-organizing interval type-2 fuzzy neural network for antilock braking systems," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 19, no. 5, pp. 1362-1374, 2017.
[11] A. Amirkhani and M. Molaie, "Fuzzy controllers of antilock braking system: A review," *International Journal of Fuzzy Systems*, vol. 25, no. 1, pp. 222-244, 2023.
[12] U. Kiencke and L. Nielsen, "Automotive control systems: for engine, driveline, and vehicle," ed: IOP Publishing, 2000.
[13] H. Jamil *et al.*, "Analysis on the driving and braking control logic algorithm for mobility energy efficiency in electric vehicle," *Smart Grids and Sustainable Energy*, vol. 9, no. 1, p. 12, 2024.
[14] D. Ivanova and R. Ivanov, "Control of an anti-lock braking system using fuzzy logic," in *AIP Conference Proceedings*, 2024, vol. 3064, no. 1: AIP Publishing LLC, p. 030005.
[15] D. Aleksendrić, Ž. Jakovljević, and V. Ćirović, "Intelligent control of braking process," *Expert Systems with Applications*, vol. 39, no. 14, pp. 11758-11765, 2012.
[16] A. Irawan *et al.*, "Overview of the Important Factors Influencing the Performance of Eco-Friendly Brake Pads. Polymers. 2022; 14: 1180," ed: s Note: MDPI stays neutral with regard to jurisdictional claims in published …, 2022.
[17] A. Beşkardeş, Y. Hameş, and K. Kaya, "A comprehensive review on fuzzy logic control systems for all, hybrid, and fuel cell electric vehicles: A. Beşkardeş et al," *Soft Computing*, vol. 28, no. 13, pp. 8183-8221, 2024.
[18] L. Ye, Z. Wu, and W. Lv, "Optimisation of braking energy recovery for rear-drive electric vehicles based on fuzzy control," *International Journal of Vehicle Design*, vol. 92, no. 2-4, pp. 93-112, 2023.
[19] J.-c. Wang, F.-h. Wang, R. He, and L.-f. Lv, "Anti-lock braking control using an interval type-2 fuzzy neural network scheme for electric vehicles," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, vol. 238, no. 14, pp. 4534-4550, 2024.

[20] J. J. Eckert, Í. Pavani Teodoro, M. Valente Lopes, Q. Wu, and A. A. Santos, "Multi-objective optimization of electro-pneumatic braking process with fuzzy logic control for heavy haul railway applications," *International Journal of Rail Transportation,* vol. 13, no. 2, pp. 332-351, 2025.
[21] X. FANG, Y. NING, X. ZHAO, and Y. TANG, "Stable braking control method for intelligent bus based on variable universe fuzzy logic," *Journal of highway and transportation research and development,* vol. 42, no. 7, pp. 191-201, 2025.
[22] M. Şen, M. Özcan, and Y. R. Eker, "Fuzzy logic-based energy management system for regenerative braking of electric vehicles with hybrid energy storage system," *Applied Sciences,* vol. 14, no. 7, p. 3077, 2024.
[23] V. Ćirović and D. Aleksendrić, "Adaptive neuro-fuzzy wheel slip control," *Expert Systems with Applications,* vol. 40, no. 13, pp. 5197-5209, 2013.
[24] V. Ćirović, D. Aleksendrić, and D. Smiljanić, "Longitudinal wheel slip control using dynamic neural networks," *Mechatronics,* vol. 23, no. 1, pp. 135-146, 2013.
[25] S. GUNJATE and D. S. A. KHOT, "A systematic review of emergency braking assistant system to avoid accidents using pulse width modulation and fuzzy logic control integrated with antilock braking," *International Journal of Automotive and Mechanical Engineering,* vol. 20, no. 2, pp. 10457-10479, 2023.
[26] J. Li *et al.*, "A regenerative braking strategy for battery electric vehicles based on PSO-optimized fuzzy control," *Processes,* vol. 14, no. 7, p. 1049, 2026.
[27] Z. Yin, X. Ma, R. Su, Z. Huang, and C. Zhang, "Regenerative braking of electric vehicles based on fuzzy control strategy," *Processes,* vol. 11, no. 10, p. 2985, 2023.

Ship stabilization using Gyrostabilizer and Active Control methods

H. Payamani, M. Hematzadeh, and S. Seyedtabaii

Elec. Eng. Dept., Shahed University, Tehran, Iran
Email: stabaii@shahed.ac.ir

Abstract: The sea wave disturbances generate roll fluctuations that are harmful to the ship, cargoes, and crews. In high-speed motions, it can be managed through control fins, but unfortunately, in low- speed its effectiveness is substantially degraded. In response, a passive gyro stabilizer has been suggested to be employed to subdue the roll swing. Later, it was shown that an active gyro stabilizer can be more effective in suppressing the roll oscillations. In this paper, three designs are ci\conducted and their performances are compared. One is using a constraint H∞ design, the second tunning the controller using Genetic algorithm (GA), and lastly using the newly developed intelligent search algorithm known as Henry gas solubility optimization (HGSO). The simulation results indicate that the HGSO designs outperforms the others by damping the roll fluctuation to the max of 1.67° while the gyro angle does not exceed 79°. This is verified using SIMULINK simulations.

Keywords: Ship stabilization; Control; Wave disturbance

1- INTRODUCTION

In marine vehicles, it is necessary to reduce the rolling motion so that their cargoes are not damaged, the crew can do their work, and the passengers have a comfortable journey. Without a stabilization system, the sea wave forces applied to the hull can cause a severe angle deviation to the vessel. Stabilizing based on fins requires the ship to move at high speed to generate control torque to counteract the torque caused by sea wave disturbances, which lose their effectiveness at stationary or low speeds. On the other hand, a gyro stabilizer can produce a control torque when the ship is moving at a low speed or even stopped. [1].

Gyro dynamics operates autonomously but may need active control in a closed loop if the stabilizing torque is insufficient to counteract wave-induced rolling torque, leading to incomplete attenuation of rolling motion.[2]. In passive stabilization, one gyroscopic axis is fixed to the vessel's rolling axis, while the other axis rotates freely. The gyroscope reacts to the unwanted motion, causing it to rotate around its free axis. Active gyro stabilization involves forcing a gyroscope to rotate about its free axis, a motion known as nutation. Active stabilization requires managing the precession oscillation range within specific mechanical design limits. The main challenge in designing an active control system is to integrate the precession angle and control torque constraints into the closed-loop control synthesis.[3]

Generally, control of a system under uncertainty and large disturbances fails in the robust control system category. There are various methods to subdue the unwanted effects. Using sliding mode control is an effective approach that can cover the system uncertainty as applied in [4, 5]. Using sliding mode control for suppression of sideslip perturbations has been reported in[6]. Other methods include H∞ and μ synthesis designs[7]. Suppression of roll perturbation using an intelligently tuned fractional order PID roll controller has been investigated in[8]. Intelligently tuned fractional order PID roll controller disturbance rejection performance has been detailed in[9].


In this paper, the performance of a constrained H∞ control scheme for stabilizing gyroscopic marine vehicles is investigated. A state feedback solution is developed within the framework of linear matrix inequality (LMI) optimization and multiobjective control. The results are compared with those of intelligently tuned methods such as the genetic algorithm (GA) and the newly published approach, Henry gas solubility optimization (HGSO). While the H∞ method results are right using the linear system simulation, but it can not obtain the HGSO design when the actual nonlinear system is simulated.

The article is structured into several sections: it begins with a discussion on the dynamic model of vessel rolling motion and its coupling with the gyrostabilizer, and the sea wave modelling. The control designs using constrained H∞, GA, and HGSO are briefly described in Section3. Section 4 covers the simulation results, and lastly, the conclusion comes in Section 5.

2- GYROSCOPIC SHIP STABILIZATION DYNAMICS

Gyrostabilizers utilize the rotating flywheel's properties to generate a stabilizing torque that counteracts disturbances. The gimbaling arrangement in hydrodynamics allows the vessel's rolling motion to interact with the flywheel's angular momentum, resulting in oscillating precession motion (nutation) without any external intervention. The motion of a flywheel generates stabilizing torque that counteracts wave-induced rolling motion in ships. Early gyro stabilization designs relied on passive devices [10]. Further development led to twin gyroscopes that rotate in opposite directions to eliminate the cross torque produced by one gyroscope during maneuvers or turns.[11]

Assuming the surge forces and responses are small in comparison to other motions with a perfectly symmetrical port/starboard architecture, and further assuming that the sway and yaw effects on the roll motion are small, the uncoupled roll motion can be expressed as follows,



General arrangement of gyrostabilizer

$$\left(I_{44}+A_{44}\right)\ddot{\phi}+B_{44}\dot{\phi}+C_{44}\phi=\tau_w \tag{1}$$

where ϕ, τ_w, I_{44}, A_{44}, B_{44}, and C_{44} are the vessel's roll angle, wave disturbance, vessel's lateral moment of inertia, added mass moment of inertia, roll damping, and roll restoring, respectively.

By the incorporation of a dual gyrostabilizer to this model, the following coupled nonlinear differential equations of motion are obtained [12],

$$\begin{aligned}\left(I_{44}+A_{44}\right)\ddot{\phi}+B_{44}\dot{\phi}+C_{44}\phi&=\tau_w-nI_s\omega_s\dot{\alpha}\cos\alpha\\ I_t\ddot{\alpha}+B_g\dot{\alpha}+C_g\sin\alpha&=I_s\omega_s\dot{\phi}\cos\alpha\end{aligned} \tag{2}$$

where I_s, I_t, B_g, C_g and ω_s denote the gyrostabilizer's polar moment of inertia, transverse moment of inertia, gyroscopic damping, gyroscopic restoring, and spin velocity, respectively.

By providing extra active control τ_c to the system, the final system equation is obtained as follows,

$$\begin{aligned}(I_{44}+A_{44})\ddot{\phi}+B_{44}\dot{\phi}+C_{44}\phi &= \tau_w - nI_s\omega_s\dot{\alpha}\cos\alpha \\ I_t\ddot{\alpha}+B_g\dot{\alpha}+C_g\sin\alpha &= I_s\omega_s\dot{\phi}\cos\alpha + I_s\omega_s\tau_c\end{aligned} \tag{3}$$

The complete system block diagram using the dual gyrostabilizer system *(n = 2)* and closed-loop control system dynamics has been shown in Fig. 2


Now, the system dynamics in state space form is expressed by the following relationships,

$$\begin{aligned}\dot{x}_1 &= x_2 \\ \dot{x}_2 &= \tfrac{1}{(I_{44}+A_{44})}(-B_{44}x_2 - c_{44}x_1 + \tau_w - nI_s\omega_s x_4\cos x_3) \\ \dot{x}_3 &= x_4 \\ \dot{x}_4 &= \tfrac{1}{I_t}(-B_g x_4 - C_g\sin x_3 + I_s\omega_s x_2\cos x_3 + I_s\omega_s\tau_c)\end{aligned} \tag{4}$$

The active control

$$\tau_c = Kx \tag{5}$$

is designed to more subdue the roll oscillation resulting from the wave disturbance τ_w.




Active gyrostabilizer system.[13]

2.1|Disturbance Description

In wave modeling, it is often assumed that sea states are statistically stationary, that is, neither growing nor decaying. [2] By simulating a Joint North Sea Wave Project (JONSWAP) wave spectrum, a wave forcing disturbance can be approximated by the superposition of a collection of sinusoidal forcing terms as given below [14].

$$\tau_w(t) = \sum_{n=1}^{N}\tau_{wn}\sin(\omega_n t + \psi_n), \qquad \tau_{wn} = \zeta_n\frac{\tau_m}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-(\omega_n-\mu)^2/2\sigma^2} \tag{6}$$

where ω_n, ψ_n, ζ_n, τ_m, μ, and σ^2 are the frequency, the phase angle of the nth wave component, a forcing coefficient, the mean and variance of wave frequency, respectively. A sample of the simulated wave torque is exhibited in Fig. 3.



A sample of the torque created by the waves.

3- ROLL STABILIZATION

3.1|Constrained H_∞ control

H_∞ is a robust control approach that handles model uncertainty and disturbances[7]. Its application in a lateral control of an aerosonde facing tolerance in parameters has been studied[15]. Here, the control objective is to minimize the ship roll angle resulting from the sea wave disturbance using the H∞ approach [14]. In this respect, the linearized state space model is derived as follows,

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B\tau_c + F\tau_w \\ \tau_c &= Kx \end{aligned} \tag{7}$$

where

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{-c_{44}}{(I_{44}+A_{44})} & \frac{-B_{44}}{(I_{44}+A_{44})} & 0 & \frac{-nI_s\omega_s}{(I_{44}+A_{44})} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{I_s\omega_s}{It} & \frac{-C_g}{It} & \frac{-B_g}{It} \end{bmatrix},$$

$$x = \begin{bmatrix} \phi \\ \dot{\phi} \\ \alpha \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix}, F = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{(I_{44}+A_{44})} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{I_s\omega_s}{It} \end{bmatrix}$$

And following the general H∞ designs, the following relations are established.

$$\begin{aligned} \dot{x} &= Ax + B_2\tau_c + B_1\tau_w \\ z_1 &= C_1x + D_{11}\tau_w + D_{12}\tau_c \\ z_2 &= C_2x + D_{22}\tau_c \end{aligned} \tag{8}$$

To minimize the effect of disturbances, the following LMI has to be solved[14],

$$\begin{pmatrix} AQ + QA' + B_2x + x'B_2' & B_1 & (C_1Q + D_{12}x)' \\ B_1' & -\gamma I & D_{11}' \\ C_1Q + D_{12}x) & D_{11} & -\gamma I \end{pmatrix} < 0 \tag{9}$$

Then the optimal control action is obtained using,

$$k = xQ^{-1}$$

3.2|Genetic algorithm

This is the well-known intelligent algorithms with the following steps,

4- Generate an initial population randomly
5- Evaluate the population
6- Select some pairs for recombination
7- Apply mutation to the very small numbers of the population
8- Evaluate the population and apply the survival procedure.

The algorithm has been applied with satisfactory results in many control problems. The performance of GA tuned gain scheduling PID controller in disturbance rejection has been studied in [9] and Control of AUV using GA tuned fractional order PID has been investigated in [8] and using GA tuned μ-PID in [16].

3.3|Henry's gas solubility optimization

HGSO is one of the newest population-based meta-heuristic algorithms[17]. In Henry's law, the amount of pressure on the liquid is effective in dissolving a gas inside it at a constant temperature. The artificial algorithm steps are as follows [18],

Step 1. **Initialization.** The population of gases is randomly generated based on the normal distribution. Each gas i is defined by a partial pressure $p_i(t)$.

Step 2. **Clusters creation.** Clusters j's are created with equal numbers of gases. Each cluster has a Henry's constant coefficient H(t) and a constant coefficient C(t).

Step 3. **Evaluation.** Individuals (gases) are evaluated by $F_{i,j}^{t,}$ and local and global bests are recorded.

Step 4. **Henry's constant update.** The temperature is reduced exponentially in iterations, and subsequently, the Henry's constant is updated accordingly.

Step 5. **Update solubility.** The solubility of gases, which is a function of H and p is updated in each iteration.

Step 6. **Position update.** The population is updated using the following equation,

$$x_{i,j}^{t+1} = x_{i,j}^{t} + Fr_1\gamma(x_{j,bet} - x_{i,j}^{t}) + Fr_2\alpha(s_{i,j}^{t}x_{best} - x_{i,j}^{t})$$

$$\gamma = \xi e^{-\frac{F_{best}^{t}-\varepsilon}{F_{i,j}^{t}+\varepsilon}} \qquad (10)$$

where r is a random number, ξ is a constant, and F is a (±) flag.

Step 7. **Local minimum scape.** Some of the worst solutions are maintained to prevent falling into a local minimum.

Step 8. **"Worst" members' position update.** Finally, the positions of the worst individuals are updated.

4|SIMULATIONS

The vessel's length, beam, displacement, and natural roll frequency are 20 meters, 6.7 meters, 60,000 kilograms, and 0.32 Hz, respectively [19]. The gyrostabilizer's spin rate, diameter, and mass are specified as 10,000 revolutions per minute, 0.64 meters, and 783 kilograms [19]. The other system parameters have been listed in Table I.


Ship/gyrostabilizer data[14].

Symbol	value	Unit
I_{44}	430.9×10^3	kgm^2
A_{44}	129.3×10^3	$kgm^2\ s^{-1}$
B_{44}	225.1×10^3	$kgm^2\ s^{-2}$
C_{44}	2262.2×10^3	kgm^2
I_s	54.8	kgm^2
I_t	47.2	kgm^2
B_g	2500	$kgm^2\ s^{-1}$

C_g	5000	$kgm^2 s^{-2}$

The irregular wave forcing function shown in Fig.3 is a combination of 150 sinusoids with random frequencies and phases, largely concentrated within the range of 0.15–0.35 Hz.

To subdue the roll swing, the following control designs are applied, and the simulation results are prepared using SIMULINK of Fig. 4.



The system model

4.1||No control case

With no stabilizer, the roll angle swing reaches to about 25.45° depicted in Fig.5 where its ITAE value is about 1181.

4.2|Gyro stabilizer


By using the gyrostabilizer, the roll swing drops to about 8.729° with ITAE value of 313.6 as shown in Fig. 6(a). In this case, the max of α is 75.63° as shown in Fig. 6(b).

4.3|Constrained H∞ control


By incorporating the active control design using the constrained H∞ control designs, the following full state control parameters are obtained,

K=[1.05 7.2 -0.06 -0.131];

The simulation results indicate that the roll swing reduces to about 2.7655° with 81.16 ITAE value as shown in Fig. 7(a). The maximum gyro angle reaches to about 81.94°. The results presented in[14], where the linear model has been used for simulation is better than the above outputs.



Roll angle perturbation




Roll angle stabilization using gyrostabilizer

4.4|GA

In the next test, GA is used for optimal tunning of the algorithm, where the following controller gain is obtained,

K=[20 20 -0.1 -0.5];

Using this design for simulation presents a max roll swing of 1.739° with 69.54 of ITAE as shown in Fig. 7(b). The max gyro angle, in this case, is around 88.25°.



b)


Roll angle stabilization using gyrostabilizer and active a) H∞ control, and b) GA tuned.

4.5|HGSO

The last test is based on the HGSO results after 50 iterations with the following output,


k= [13.2114 5.5348 -0.0719 -0.0936]

The algorithm convergence rate is exhibited in Fig. 8.



The HGSO convergence rate curve

The simulation results shown in Fig. 9(a), indicate that the max roll swing is 1.674 with 51.05 ITAE value. Were the max of gyro angle 79.28 is shown in Fig. 9(b)



a) b)

The roll angle using HGSO design.

The design codes are available at:
https://drive.google.com/file/d/1s7NHd8kSojC4KreY8AQowo6nf1I2h38k/view?usp=drive_link

4.6|Results comparison

The test results have been listed in Table II, where they may include a gyrostabilizer and one of the three active control designs. As the results indicate, the HGSO approach renders the best performance. The lowest roll angle swing is obtained, while the maximum gyro angle is lower than that of the other active designs. Thus, it can be viewed as a promising development in the field.

The test results

Tests	G stabilizer	Active control	Max ϕ	ITAE ϕ	Max α
1	-	-	25.47	1181	0
2	x	-	8.729	313.6	75.63
3	x	H∞	2.765	81.16	81.93
4	x	GA	1.739	69.54	88.25
5	x	HGSO	1.674	51.05	79.28

5|CONCLUSION

In this article, the problem of suppression of roll swing due to the sea wave perturbations is studied. It is shown that the active control of the gyrostabilizer can effectively subdue the ship roll oscillations. Among the design methods, the optimal HGSO approach provides max roll oscillation as low as 1.674° with just 51.05 ITAE value. This has happened by the lowest max of gyro angle movement.

ACKNOWLEDGEMENT

This work has been partially supported by the research department of Shahed university, Iran.

REFERENCES

[1] T. Perez and M. Blanke, "Ship roll motion control," in 8th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, Rostock, Germany, 2010, vol. 183.
[2] N. C. Townsend and R. A. Shenoi, "Control strategies for marine gyrostabilizers," IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 39, no. 2, pp. 243-255, 2013.
[3] A. Donaire and T. Perez, "Energy-based nonlinear control of ship roll gyro-stabiliser with precession angle constraints," IFAC Proceedings Volumes, vol. 46, no. 33, pp. 328-333, 2013.
[4] S. Seyedtabaii, "Modified adaptive second order sliding mode control: Perturbed system response robustness," Computers & Electrical Engineering, vol. 81, p. 106536, 2020.
[5] M. Rezaee and S. Seyedtabaii, "On an optimized fuzzy supervized multiphase guidance law," Asian Journal of Control, vol. 18, no. 6, pp. 2010-2017, 2016.
[6] S. Seyedtabaii and M. Delavari, "The choice of sliding surface for robust roll control: Better suppression of high angle of attack/sideslip perturbations," International Journal of Micro Air Vehicles, vol. 10, no. 4, pp. 330-339, 2018.
[7] S. Seyedtabaii, "A modified FOPID versus H∞ and μ synthesis controllers: robustness study," International Journal of Control, Automation and Systems, vol. 17, no. 3, pp. 639-646, 2019.
[8] S. Zaker and S. Seyedtabaii, "On the performance of an intelligently tuned fractional order PID roll controller," in First international conference in applied research on EMME, 2016.
[9] M. Moradi and S. Seyedtabaii, "Intelligent fuzzy controller design: Disturbance rejection cases," Applied Soft Computing, vol. 124, p. 109015, 2022.
[10] N. Townsend, A. Murphy, and R. A. Shenoi, "A new active gyrostabiliser system for ride control of marine vehicles," Ocean engineering, vol. 34, no. 11-12, pp. 1607-1617, 2007.
[11] A. Hoshio, "Stabilizer by control moment gyroscope," Mitsubishi Juko Giho, vol. 31, no. 3, p. 213, 1994.

[12] A. K.-B. Poh et al., "Gyroscopic stabilisation of rolling motion in simplified marine hull model," in 2017 IEEE 7th International Conference on Underwater System Technology: Theory and Applications (USYS), 2017: IEEE, pp. 1-6.
[13] T. Perez and P. D. Steinmann, "Analysis of ship roll gyrostabiliser control," IFAC Proceedings Volumes, vol. 42, no. 18, pp. 310-315, 2009.
[14] S. Kuseyri, "Constrained H∞ control of gyroscopic ship stabilization systems," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part M: Journal of Engineering for the Maritime Environment, vol. 234, no. 3, pp. 634-641, 2020.
[15] S. Seyedtabaii and S. Zaker, "Lateral control of an Aerosonde facing tolerance in parameters and operation speed: performance robustness study," Transactions of the Institute of Measurement and Control, vol. 41, no. 8, pp. 2319-2327, 2019.
[16] H. Panahi and S. Seyedtabaii, "Intelligently tuned μ-PID for aircraft lateral control," in 2nd international conference on applied research in EMME, 2017.
[17] S. M. H. Mousakazemi, "A meta-heuristic algorithm based on Henry's law for the load-following of a two-point PWR model," Progress in Nuclear Energy, vol. 155, p. 104520, 2023.
[18] F. A. Hashim, E. H. Houssein, M. S. Mabrouk, W. Al-Atabany, and S. Mirjalili, "Henry gas solubility optimization: A novel physics-based algorithm," Future Generation Computer Systems, vol. 101, pp. 646-667, 2019.
[19] N. Townsend and A. Shenoi, "A gyroscopic wave energy recovery system for marine vessels," IEEE Journal of Oceanic Engineering, vol. 37, no. 2, pp. 271-280, 2012.

مروری بر روش‌ها و مواد نوین عایق‌بندی صوتی: از فراماد تا راه‌حل‌های پایدار

دکتر عزت اله حسن زاده[1]، صادق مردانی[2]

[1]استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه ملی مهارت ، تهران، ایران، Hassanzadehe@yahoo.com
[2]دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو ، دانشگاه ملی مهارت ، تهران، ایران، engineersadeghmvn@gmail.com

چکیده

آلودگی صوتی به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های زیست‌محیطی قرن بیست و یکم، تأثیرات عمیقی بر سلامت جسمی و روانی جوامع انسانی دارد. روش‌های سنتی عایق‌بندی صوتی، علیرغم کارایی در برخی کاربردها، محدودیت‌های قابل توجهی از جمله عملکرد ضعیف در فرکانس‌های پایین، جرم بالا و ناسازگاری با اصول توسعه پایدار دارند. این مقاله مروری به بررسی پیشرفت‌های اخیر در زمینه روش‌ها و مواد نوین عایق‌بندی صوتی می‌پردازد. فراماد آکوستیک با ساختارهای تشدیدی، قابلیت‌های استثنایی در کنترل امواج صوتی در ابعاد زیرطول‌موج ارائه می‌دهند. همچنین، مواد پایه‌زیستی از منابع تجدیدپذیر و مواد بازیافتی (به ویژه)، جایگزین‌هایی با ردپای کربن پایین محسوب می‌شوند. فناوری‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، فرآیند طراحی و بهینه‌سازی ساختارها را متحول PET ساخته‌اند. این مقاله با ارائه تحلیل تطبیقی عملکرد آکوستیک و شاخص‌های پایداری، چشم‌اندازی از آینده فناوری‌های عایق‌بندی صوتی ارائه می‌دهد.

واژه‌های کلیدی: فراماد آکوستیک، عایق‌بندی صوتی، مواد پایه‌زیستی، اقتصاد چرخشی، کاهش نویز فرکانس پایین.

۱. مقدمه

آلودگی صوتی به عنوان یکی از معضلات اصلی زیست‌محیطی در جوامع مدرن مطرح است. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، قرارگیری طولانی‌مدت در معرض نویز محیطی منجر به اختلالات خواب، بیماری‌های قلبی-عروقی و کاهش توانایی شناختی می‌شود. بار اقتصادی ناشی از آلودگی صوتی در کشورهای). ارزش بازار جهانی عایق‌های صوتی در سال ۲۰۲۵ به ۲۰٫۵۵ میلیارد دلار رسید Kumar et al ,.2026اروپایی سالانه نزدیک به ۱۰۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود ( ).360iResearch ,2026.(

مواد عایق صوتی سنتی مانند فایبرگلاس و پشم سنگ با چالش‌های اساسی مواجه هستند. نخست، عملکرد ضعیف در فرکانس‌های پایین (زیر ۵۰۰ هرتز) به دلیل). Ouda et al ,.2025 به ازای هر کیلوگرم ماده منتشر می‌کنند (CO_2طول موج بلند امواج. دوم، ردپای کربن بالا؛ به عنوان مثال، عایق‌های پلی‌یورتان تا ۷٫۳ کیلوگرم سوم، دفع دشوار در پایان چرخه عمر.

) مواد مهندسی شده‌ای هستند که خواص خود را از ساختار Acoustic Metamaterialsدر سال‌های اخیر، رویکردهای نوینی ظهور یافته‌اند. فراماد آکوستیک ( ). هم‌زمان، مواد پایه‌زیستی و بازیافتی رویکردی پایدار ارائه می‌دهند. این مقاله مروری جامع بر این پیشرفت‌ها ارائه Zelinski et al ,.2020هندسی وام می‌گیرند (می‌کند.

۲. اصول پایه و معیارهای ارزیابی

مواد آکوستیک به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند: مواد جاذب صدا و مواد ایزول کننده صدا. مواد جاذب با ساختار متخلخل، انرژی صوتی را از طریق اتلاف چسبناک و حرارتی به گرما تبدیل می‌کنند. مواد ایزول کننده با ایجاد عدم‌همخوانی امپدانس، موج را بازتاب می‌دهند (Duan et al., 2025).

معیارهای کلیدی ارزیابی شامل ضریب جذب صوتی (α بین ۰ تا ۱)، افت انتقال صدا (STL بر حسب دسی‌بل)، و شاخص کاهش نویز (NRC) هستند. چالش اصلی دستیابی به عملکرد پهن‌باند (پوشش همزمان فرکانس‌های پایین، میانه و بالا) است (Wang et al., 2026).

جدول ۱: مقایسه مواد جاذب و ایزول کننده صدا (برگرفته از Duan et al., 2025)

ویژگی	مواد جاذب صدا	مواد ایزول کننده صدا
ساختار	متخلخل، باز	متراکم، غیرمتخلخل
مکانیسم اصلی	اتلاف چسبناک و حرارتی	بازتاب موج
معیار کلیدی	ضریب جذب (α)	افت انتقال صدا (STL)
رفتار فرکانسی	بهتر در فرکانس‌های میانه و بالا	ضعیف در فرکانس‌های پایین

۳. فراماد آکوستیک

فراماد آکوستیک (AMMs) با استفاده از سلول‌های واحد زیرطول‌موج (بسیار کوچک‌تر از طول موج)، قابلیت‌های بی‌سابقه‌ای ارائه می‌دهند. اولین فراماده آکوستیک عملی توسط Liu و همکاران (۲۰۰۰) ساخته شد (Zelinski et al., 2020). AMMها می‌توانند با جرم سطحی پایین، افت انتقال صدای بالا در فرکانس‌های پایین ایجاد کنند.

۳-۱-انواع ساختارها

تشدیدگر هلمهولتز: از حفره و گردن باریک تشکیل شده است. در فرکانس تشدید، اتلاف چسبناک انرژی صوتی را مستهلک می‌کند. فرکانس تشدید به راحتی قابل تنظیم است، اما پهنای باند باریک است (Wang et al., 2026).

فراماد غشایی: از غشای الاستیک با جرم‌های افزوده تشکیل شده است. در فرکانس‌های تشدید، جابه‌جایی خالص هوا تقریباً صفر شده و موج مسدود می‌شود (افت تا ۴۰ دسی‌بل). وزن بسیار کم و ضخامت ناچیز از مزایا است (Zelinski et al., 2020).

ساختارهای فضا-مارپیچ: با طویل‌کردن مسیر انتشار موج، سرعت فاز کاهش یافته و ضریب شکست افزایش می‌یابد. عملکرد خوب در ابعاد بسیار کوچک از مزایاست (Wang et al., 2026).

فراماد قابل تهویه: همزمان اجازه عبور جریان هوا و مسدود کردن صدا را می‌دهند. ایده‌آل برای پنجره‌های تهویه شونده. Wang و همکاران (۲۰۲۶) ساختاری با حفظ ۹۰٪ سطح مقطع باز و افت انتقال بیش از ۲۰ دسی‌بل در ۳۰۰-۶۰۰ هرتز ارائه دادند.

۳-۲-نقش هوش مصنوعی

هوش مصنوعی فرآیند طراحی AMMها را متحول کرده است. دو رویکرد اصلی وجود دارد: جایگزینی مدل (شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی سریع عملکرد) و طراحی معکوس (الگوریتم مستقیماً ساختار بهینه را پیشنهاد می‌دهد). طراحی مبتنی بر AI زمان حلقه طراحی را از ساعت‌ها به میلی‌ثانیه کاهش داده و کشف طرح‌های غیرشهودی را ممکن ساخته است (Zelinski et al., ; Xue & Liu 2020, 2025).

۳-۳-فناوری‌های ساخت

تولید افزایشی (چاپ سه‌بعدی) ساخت ساختارهای پیچیده هندسی AMMها را ممکن ساخته است. تکنیک‌هایی مانند SLA، FDM و SLS آزادی طراحی بی‌نظیری ارائه می‌دهند. با این حال، محدودیت در ابعاد، سرعت پایین تولید انبوه و هزینه بالا از موانع اصلی صنعتی شدن است (Zelinski et al., 2020).

٤-رویکردهای پایدار

٤-١-مواد بازیافتی (PET)

بطری‌های PET یکی از رایج‌ترین پلاستیک‌ها هستند. در سال ۲۰۲۲، تنها ۴۰٫۷٪ زباله‌های پلاستیکی در اتحادیه اروپا بازیافت شد (Leiva & Arenas, 2025). rPET را می‌توان به الیاف غیربافته یا فوم تبدیل کرد. عایق‌های rPET می‌توانند NRC تا ۰٫۸ در فرکانس‌های میانه و بالا داشته باشند. چالش‌ها شامل نوسان کیفیت و خطر آتش‌سوزی است (Leiva & Arenas, 2025).

٤-٢-مواد پایه‌زیستی

مواد پایه‌زیستی از منابع تجدیدپذیر مانند کنف، پشم گوسفند، چوب پنبه و حتی قارچ به دست می‌آیند (al et Omer., 2025). مهم‌ترین مزیت، ردپای کربن منفی (به دلیل ترسیب کربن در طی رشد) و قابلیت تجزیه زیستی است. پانل‌های کنفی با ضخامت ۵۰ میلی‌متر می‌توانند ضریب جذب بالای ۰٫۹ در فرکانس‌های بالای ۱۰۰۰ هرتز داشته باشند (al et Omer., 2025). چالش‌ها شامل حساسیت به رطوبت و عملکرد آتش ضعیف‌تر است.

جدول ۲: مقایسه انواع مواد عایق صوتی (برگرفته از Leiva & Arenas, 2025; al et Omer., 2025)

ویژگی	عایق‌های سنتی	فرامواد آکوستیک	مواد پایه‌زیستی	مواد بازیافتی
عملکرد در فرکانس پایین	ضعیف	عالی	متوسط	متوسط
ردپای کربن	بالا	متوسط	منفی تا بسیار کم	کم
قابلیت بازیافت	محدود	محدود	عالی	عالی
مقاومت در برابر آتش	عالی	متوسط	ضعیف تا متوسط	ضعیف
هزینه تولید	کم تا متوسط	بالا	متوسط	کم

٥-چشم‌انداز و چالش‌ها

علیرغم پیشرفت‌ها، چالش‌هایی باقی است. **مقیاس‌پذیری و هزینه تولید:** فرآیندهای دقیق ساخت فرامواد در مقیاس صنعتی گران و کند است. **عملکرد پهن‌باند:** طراحی ساختارهایی با پوشش فرکانسی پیوسته و وسیع همچنان مسئله‌ای حل‌نشده است. **استانداردسازی و مقررات:** نیاز به تدوین استانداردهای بین‌المللی برای آزمون و تضمین عملکرد وجود دارد (Zelinski et al., 2020).

مسیرهای آینده شامل **ادغام هوش مصنوعی** با طراحی و ساخت، **توسعه فرامواد چندمنظوره** (عایق صوتی به همراه تحمل بار یا مدیریت حرارتی)، و **گذر از TRL پایین به بالا** از طریق همکاری دانشگاه، صنعت و سیاست‌گذاران است (Leiva & Arenas, 2025; Ouda et al., 2025).

٦-نتیجه‌گیری

حوزه عایق‌بندی صوتی در آستانه تحول پارادایمی قرار دارد. فرامواد آکوستیک با غلبه بر محدودیت عملکرد در فرکانس‌های پایین، انقلابی در کنترل نویز ایجاد کرده‌اند. هوش مصنوعی طراحی و بهینه‌سازی این ساختارها را متحول ساخته است. هم‌زمان، رویکردهای پایدار با معرفی مواد پایه‌زیستی و بازیافتی، مسیر جدیدی گشوده‌اند. با این حال، چالش‌های مقیاس‌پذیری، هزینه، عملکرد پهن‌باند و استانداردسازی همچنان پیش روست. انتظار می‌رود با همگرایی دانش آکوستیک، علم مواد و هوش مصنوعی، نسل جدیدی از محصولات عایق صوتی وارد بازار شود که هم از نظر عملکردی برتر و هم سازگار با محیط زیست باشند.

منابع

360iResearch) .2026 .(*Acoustic insulation market by material type ,application ,product form ,end use industry - Global forecast 2026-2032* .GII Research.

Arenas ,J .P ,.& Leiva ,E) .2025 .(Sustainable acoustic metamaterials from recycled plastic bottles :A comprehensive review for circular noise control in the built environment .*Sustainable Materials and Technologies* ,*44* ,e00890.

Duan ,Y ,.Chen ,X ,.Xia ,H ,.Liu ,Y ,.You ,F ,.Jiang ,X ,.Ren ,L ,.& Zhou ,D) .2025 .(Fabrication ,structural regulation and future applications of acoustic polymer materials :A review .*Polymer Testing* ,*135* ,108765.

Kumar ,S ,.& Sharma ,R) .2026 .(Bio-based insulation materials in sustainable constructions :A review of environmental ,thermal and acoustic insulation .*Renewable and Sustainable Energy Reviews* ,*188* ,114850.

Liu ,Y ,.& Xue ,J) .2025 .(Electrospinning of nanofibers for acoustic applications :A review of recent advances .*Progress in Materials Science* ,*154* ,101345.

Omer ,S ,.& Abdelaal ,A) .2025 .(A comprehensive review of sustainable thermal and acoustic insulation materials from various waste sources .*Buildings* ,*15*)16 ,(2876.

Ouda ,M ,.Abu Sanad ,A .A ,.Abdelaal ,A ,.Krishna ,A ,.Kandah ,M ,.& Kurdi ,J) .2025 .(A comprehensive review of sustainable thermal and acoustic insulation materials from various waste sources .*Buildings* ,*15*)16 ,(2876.

Wang ,Y ,.& Zhang ,L) .2026 .(Resonance-based acoustic ventilated metamaterials for sound insulation .*npj Acoustics* ,*2*)8 ,(1-15.

Zelinski ,B ,.& Park ,J) .2020 .(Acoustic metamaterials :A review on design architectures ,additive manufacturing techniques ,AI-driven enhancements ,and emerging applications .*Results in Engineering* ,*25* ,103456.

Zhao ,X ,.& Liu ,Y) .2025 .(Recent progress in fiber-based acoustic materials :From individual fibers to multifunctional structures . *Composites Part B :Engineering* ,*292* ,112210.

روشی نوین برای به‌دست‌آوردن شاخص سلامت و تخمین عمر ترانسفورماتور با استفاده از روش DGA و مثلث دوال بر اساس منطق فازی

(علی نیک پرور)[1]، مهدی اره پناهی ۲

[1] دانشگاه تفرش، شهر تفرش info@tafreshu.ac.ir
[2] دانشگاه تفرش، شهر تفرش info@tafreshu.ac.ir

چکیده

تعمیر و نگهداری ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از اینترنت و تکنیک‌های مختلف توجه زیادی را در کار دانشگاهی و صنعتی به خود جلب کرده است بیشتر تحقیقات تاکنون بر روی روغن برای ارزیابی شاخص سلامت ترانسفورماتورها با مدل‌های تحلیلی توسعه‌یافته انجام شده است که دارای پیچیدگی، و تعداد زیادی ورودی هستند که طراحی و تحلیل آن دشوار است. این تحقیق بر تعیین شاخص سلامت پارامترهای اساسی ترانسفورماتور که مجموعاً شاخص کل ترانسفورماتور را مشخص می‌کنند، بر شناسایی عیوب بر طبق نتایج گازها و روش مثلث دوال و عمر باقیمانده ترانسفورماتور بر اساس گرم‌ترین نقطه دمای سیم‌پیچ تمرکز دارد. این مقاله در قالب یک سیستم یکپارچه ارائه شده است که شاخص سلامت، عیب‌یابی و تخمین عمر در آن از یکدیگر تأثیر می‌پذیرند و اثربخشی آن به‌وسیله یک مورد نشان‌داده‌شده است؛ مثلاً در صورت وجود خطا شاخص سلامت و تخمین عمر نیز کاهش می‌یابند. این سیستم یکپارچه بر اساس منطق فازی دارای هوش و بر اساس نرم‌افزار Matlab است که در صورت اندازه‌گیری‌های میدانی می‌تواند شاخص سلامت ترانسفورماتور را بادقت بالایی نشان دهد و به دنبال آن نیز تخمین عمر را نیز بادقت زیاد محاسبه کند. در این مقاله تخمین عمر به روش نقطه داغ انجام شده که نشان از سلامت عایقی دارد این سیستم یکپارچه نشان می‌دهد که دما در داخل ترانسفورماتور در حالت تعادل قرار دارد.

واژه‌های کلیدی

تخمین عمر، مثلث دوال، نقطه داغ ترانسفورماتور، شاخص سلامت، منطق فازی.

۱. مقدمه و شرحی بر کارهای انجام شده:

این کار یک رویکرد جدید و ساده مبتنی بر منطق فازی را برای پیش‌بینی سلامت ترانسفورماتور با درنظرگرفتن چندین مؤلفه گسسته را توسعه می‌دهد. از مطالعات موردی برای نشان‌دادن اثربخشی روش داده شده استفاده می‌شود. بیشتر تحقیقات تاکنون بر تخریب روغن به‌تنهایی با استفاده از روش‌های (DGA) برای ارزیابی شاخص سلامت ترانسفورماتور تمرکز کرده‌اند، درحالی‌که هیچ توجه خاصی به مدل یکپارچه شناسایی خطا با استفاده از مثلث دوال و روش‌های ترکیبی و سایر پارامترهای تشخیصی ارائه نشده است. روش طبقه‌بندی خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با نام روش مثلث دوال (DTM) در شکل (۵) نمایش‌داده‌شده است. روش مثلث دوال از پایگاه‌داده‌های IEC TC10 و روش IEC 60599 توسعه‌یافته است. [3]

۱ / ۲ جمع‌آوری اطلاعات

داده‌های مورداستفاده در این مقاله به دودسته تقسیم می‌شوند. گروه اول شامل داده‌های موجود در شرکت توزیع نیروی برق بوده و گروه دوم اطلاعاتی است که باید اندازه‌گیری شوند. اطلاعاتی مانند تعداد ترانسفورماتورها، سال تولید، نوع کاربری، آدرس نصب، کدهای ترانسفورماتورها و ظرفیت ترانسفورماتورها از سوابق ترانسفورماتورها در شرکت توزیع نیروی برق به‌دست‌آمده است و اطلاعات بار ترانسفورماتورها، دمای محیط، رطوبت محیط ترانسفورماتورها با استفاده از تجهیزات مربوطه به‌دست‌آمده و ثبت شده است. مدل فوق از ترانسفورماتورهای 400KVA مورداستفاده در سیستم توزیع استان قم توسعه و تأیید شده است. مشخصات آن در جدول (1) ارائه شده است. داده‌های به‌دست‌آمده پس از آزمایش‌های مربوطه به‌عنوان ورودی برای مدل ایجاد شده استفاده می‌شود.

---

1 Dissolved Gas Analysis
2 Duval Triangle Method

۳/۱ مشخصات پست منطقه ۳ توزیع استان قم در جدول (1) نشان داده است.

جدول (1): جدول مشخصات ترانس مورد آزمون

S (KVA)	V (kV)	امپدانس درصد	تپ چنجر	سیستم خنک‌کاری	سال ساخت	شرکت سازنده	جریان بار نامی (A)	تلفات بی‌باری (W)	تلفات بارداری (W)
400KVA	20/0.4	4%	OLTC	ONAN	1400	**ایران‌ترانسفو**	578	610	3850

۲.شبیه‌سازی و نتایج عملی

در این بخش اطلاعاتی در مورد تحلیل و تحلیل گاز محلول DGA ارائه شده است. کروماتوگرافی گازی بهترین ابزار برای تعیین در معرض خطر بودن ترانسفورماتور است. [4] به دلیل:

۱-برای گرفتن نمونه روغن و انجام تست‌های DGA نیازی به خارج‌کردن ترانسفورماتور از مدار نیست و این یکی از مزیت‌های روش DGA محسوب می‌شود.

۲-کاهش ریسک و افزایش قابلیت اطمینان

۳-تست ارزان

۴-جاافتادن در صنعت با بیش از ۴۰ سال پیشینه

خطاهای مختلف در ترانسفورماتور باعث تجزیه روغن یا کاغذ و نهایتاً منجر به تولید گاز می‌شوند که در روغن حل می‌شود؛ بنابراین با نمونه‌برداری از روغن و اندازه‌گیری میزان گازهای حل شده در آن می‌توان تا حد زیادی به نقص ترانسفورماتور و نوع آن پی برد.

۲/۱ شناسایی خطا بر اساس گازهای تولید شده

در اینجا نیز جدول شماره (۲) استاندارد IEEE C57.104 به‌منظور بررسی و عیب‌یابی آورده شده است. باتوجه‌به داده‌های جدول در چهار سطح تعریف شده است که رشد گاز بیش از مقادیر مذکور دارای ابهام بوده و باید مطابق به تعاریف اقدام گردد[5]

جدول (۲): مقدار رشد سالیانه گازها بر اساس استاندارد IEEE C57.104 [5]

سطوح ارزیابی	H2	CH4	C2H2	C2H4	C2H6	CO	CO2	TDCG
سطح ۱	۱۰۰	۱۲۰	۲۵	۵۰	۶۵	۲۵۰	۲۵۰۰	۷۲۰
سطح ۲	۱۰۱-۷۰۰	۱۲۱-۴۰۰	۲۶-۵۰	۵۱-۱۰۰	۶۶-۱۰۰	۲۵۱-۵۷۰	۲۵۰۱-۴۰۰۰	۷۲۱-۱۹۲۰
سطح ۳	۷۰۱-۱۸۰۰	۴۰۱-۱۰۰۰	۵۱-۸۰	۱۰۱-۲۰۰	۱۰۱-۱۵۰	۵۷۱-۱۴۰۰	۴۰۰۱-۱۰۰۰۰	۱۹۲۱-۴۶۳۰
سطح ۴	>۱۸۰۰	>۱۰۰۰	>۸۰	>۲۰۰	>۱۵۰	>۱۴۰۰	>۱۰۰۰۰	>۴۶۳۰

سطح ۱ -. اگر مجموع گازهای قابل‌اشتعال محلول در روغن[3](TDCG) کمتر از مقدار این سطح باشد، ترانسفورماتور سالم است. اگر مقدار هر کدام از گازها از مقدار مربوطه در جدول بیشتر باشد، باید از بازرسی بیشتری انجام شود.

سطح ۲ -. مقدار TDCG در این محدوده نشان‌دهنده بیشتر بودن مقدار گاز قابل‌احتراق نسبت به حالت کار عادی است. هر گونه افزایش بیش از حد در هر کدام از گازها، بازرسی بیشتر و دقیق‌تر را ضروری می‌نماید. ممکن است ترانسفورماتور دارای یک یا چند خطا باشد.

سطح ۳ -. در این حالت مقدار TDCG نمایانگر سطح بالایی از تجزیه روغن است. اگر مقدار هر کدام از گازها از مقدار مربوطه در جدول بیشتر باشد بایستی بازرسی بیشتر، دقیق‌تر و سریع‌تر انجام شود. احتمال وجود یک یا چند خطا وجود دارد.


سطح ۴ -. در این حالت مقدار TDCG نمایانگر سطح خیلی بالائی از تجزیه روغن است. ادامه کار ترانسفورماتور به‌احتمال‌قوی منجر به خرابی ترانسفورماتور خواهد شد. انجام آزمایش‌های DGA بر روی روغن معدنی مقادیر که گازهای تولید شده را نشان می‌دهد که در جدول (۳) نشان‌داده‌شده است.

3. Total Dissolved Combustible Gas

جدول (۳): پارامترهای ارزیابی شده گازها


نوع گاز	واحد	داده‌های به‌دست‌آمده از آزمایش	سطح تولید گاز	شاخص سلامت بر اساس DGA
H2	ppm	۰	کم	-
CH4	ppm	۰	کم	
C2H6	ppm	۰	کم	
C2H4	ppm	۰	کم	
C2H2	ppm	۰	کم	
CO	ppm	۲۷٫۱	کم	
CO2	ppm	۴۲٫۲	کم	
N2	ppm	۶۲۹۵۷	تعادل	
O2	ppm	۲۲۶۴۵	تعادل	

اکنون درصد خروجی‌های پارامترهای محاسبه شده وارد منطق فازی می‌شود تا در این مرحله درصد شاخص سلامت بر اساس گازهای اندازه‌گیری شده مشخص شود. باتوجه‌به اهمیت گازهای تولیدی توسط خطاهای ترانسفورماتور هفت ورودی مطابق شکل (1) تعریف می‌شود.




شکل (1): بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای شاخص سلامت DGA

در این مرحله ورودی و خروجی‌ها به‌صورت شکل (2) تعریف می‌شود.




شکل (2): نمودار مربعی برای ورودی روش پیشنهادی برای پارامترهای شاخص سلامت DGA

در این مرحله برای تعیین شاخص سلامت DGA قوانین روش پیشنهادی نوشته می‌شوند بر اساس هفت پارامتر محاسبه شده دو قانون نوشته می‌شود که در شکل (۳) نشان‌داده‌شده است.




شکل (۳): قوانین روش پیشنهادی برای پارامترهای شاخص سلامت DGA

نرم‌افزار را اجرا و اعدادی را که برای هریک از پارامترها به‌دست‌آمده است و در جدول (۳) نیز نشان‌داده‌شده است به‌صورت شکل (۴) وارد نرم‌افزار می‌شود تا درصد شاخص سلامت گازها مشخص شود .نهایتاً درصد شاخص سلامت گازها ۸۴ محاسبه و در خروجی نرم‌افزار مشاهده می‌شود همچنین باتوجه‌به تناسب ورودی‌ها و خروجی‌ها مشخص می‌شود که نرم‌افزار به‌صورت دقیق محاسبات را انجام داده است. درصد خروجی روش پیشنهادی برای شاخص سلامت گازها در شکل (4) نشان‌داده‌شده است.



شکل (۴): درصد خروجی روش پیشنهادی برای پارامترهای شاخص سلامت گازها

در پایان نیز سطحی که متناسب با سطح ترانس یا نزدیک به ابعاد ترانس است و همچنین حالت سه‌بعدی آن را در شکل (۵) مشاهده می‌شود.



شکل (۵): سطح سه‌بعدی که متناسب با پارامترهای گاز تشکیل شده است

مقدار گاز تولید شده در جدول (۴) نشان‌داده‌شده است. انجام آزمایش‌های DGA بر روی روغن معدنی مقادیر که گازهای تولید شده را نشان می‌دهد و در نتیجه شاخص سلامت بر اساس تحلیل گازهای محلول ۸۴ درصد محاسبه شده است. در ادامه باید افزود که برای ترانسفورماتورهای قدرت از روغن‌های کلاس دو و برای ترانسفورماتورهای توزیع از روغن‌های کلاس یک که در استاندارد پیشین IEC 60296 ذکر شده بود استفاده می‌شد و در استاندارد جدید IEC 60296 کلاس روغن از بین رفته و ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع از یک استاندارد روغنی مشترک بهره می‌برند. روغن‌های بر اساس پایه معدنی از دو نوع پایه نفتانیک و پارافینیک ساخته می‌شوند.[6]

جدول (۴): پارامترهای ارزیابی شده گازها

نوع گاز	واحد	داده‌های به‌دست‌آمده از آزمایش	سطح تولید گاز	شاخص سلامت بر اساس DGA
H2	ppm	۰	کم	۸۴%
CH4	ppm	۰	کم	
C2H6	ppm	۰	کم	
C2H4	ppm	۰	کم	
C2H2	ppm	۰	کم	
CO	ppm	۲۷٫۱	کم	
CO2	ppm	۴۲٫۲	کم	
N2	ppm	۶۲۹۵۷	تعادل	
O2	ppm	۲۲۶۴۵	تعادل	

۳٫۲ عیب‌یابی به روش مثلث دوال

هنگام استفاده از روش نسبت گاز پایه، این امکان وجود دارد که داده‌های DGA در هیچ یک از گروه‌های ارائه شده در دسترس نباشد. به همین دلیل، IEC 60599 روش موازی دیگری را ارائه می‌دهد که به‌عنوان مثلث دووال شناخته می‌شود. این رویکرد که در آن هر داده DGA می‌تواند منجر به یک نوع خطا می‌شود، در سایر دستورالعمل‌های نیز به آن اشاره شده است. [7] روش مثلث دووال از پایگاه‌داده IEC TC10 و روش نسبت IEC 60599 موجود توسعه داده شده است حدود ۲۰۰ مورد خطای تشخیص‌داده‌شده در حین عملکرد ترانس، برای توسعه روش مثلث دوال استفاده شده است. در داخل مثلث شش ناحیه خطای بالقوه شامل تخلیه جزئی، خطاهای الکتریکی (قوس کم‌وزیاد) و گسل‌های حرارتی (در محدوده‌های دمایی مختلف) و منطقه DT (گسل‌های حرارتی و الکتریکی ترکیبی) وجود دارد.[3]


جدول (۵): مقایسه و اعتبارسنجی روش‌های تشخیصی عیوب ترانسفورماتور[3]

	Correct Diagnoses %	% Unresolved Diagnoses	% Wrong Diagnoses
KGM (روش گازهای کلیدی)	42%	0%	58%
RRM (روش راجرز)	62%	33%	5%
DRM (روش دورنبرگ)	71%	26%	3%
IRM[۷](روش نسبت گازهای پایه)	77%	15%	8%
DTM (روش مثلث دووال)	96%	0%	4%

باتوجه‌به ارزیابی‌های صورت‌گرفته که در جدول (۵) نمایش‌داده‌شده است روش مثلث دوال به نرخ صحیح ۹۶ درصدی در تعیین خطای ترانسفورماتور رسیده است و اگرچه درصد تشخیص اشتباه بالاتری نسبت به روش دورنبرگ داشته (۱ درصد بیشتر) ولی درصد (وضعیت نامشخص) برای آن صفر بوده است. [3]

[4] Kay Gas Method
[5] Rogerd Rate Method
[6] Derenburg Rate Method
[7] Iec Rate Method
[8] Duval Triangle Method

DUVAL TRIANGLE (IEC 60599-2007-05)	
ZONE	FAULT INDICATION
T1	Thermal fault, ≤300 °C
T2	Thermal fault, >300 °C, ≤700 °C
T3	Thermal fault, >700 °C
D1	Discharges of low-energy
D2	Discharges of high-energy
DT	Combination of thermal faults and discharges
PD	Partial discharge



شکل (۵): نمایش گرافیکی مثلث دوال و زون‌بندی آن [*16*]

خطاهای متفاوت الکتریکی و حرارتی می‌توانند منجر به تولید گاز شود و لذا می‌توان خطاهای مذکور را که اهمیت ویژه دارند مطابق شکل (5) بر اساس استاندارد موجود IEC 60599 به شرح ذیل تقسیم‌بندی کرد [3]:

۱-تخلیه جزئی PD: از نوع پلاسمای سرد یا کرونا است که می‌تواند باعث تولید موم (X-wax) و تجمع آن بر روی عایق کاغذی شود.

۲-تخلیه باانرژی کم D1: در روغن و یا کاغذ رخ می‌دهد و نشانه‌های آن سوراخ‌های کربنی شده بزرگ در کاغذ، کربنی شدن سطح کاغذ و یا ذرات کربن در روغن است مانند (OLTC)

۳-تخلیه باانرژی زیاد D2: در روغن و یا کاغذ رخ می‌دهد که عموماً با تخریب و کربنیزه شدن گسترده کاغذ یا همجوشی فلز در کناره‌های مسیر تخلیه، وجود کربن زیاد در روغن و در برخی موارد، خاموش‌شدن تجهیزات همراه است.

٤-خطای حرارتی با دمای پایین T1: خطای حرارتی با دمای کمتر از 300C که باعث قهوه‌ای شدن کاغذ می‌شود.

۵-خطای حرارتی با دمای متوسط T2: خطای حرارتی با دمای بالاتر از 300C و کمتر 700C که باعث کربنیزه شدن کاغذ می‌شود.

خطای حرارتی با دمای بالا T3: در روغن و یا کاغذ با دمای بالای ۷۰۰ درجه سانتیگراد رخ می‌دهد و عموماً با نشانه‌های قوی از کربنی شدن روغن، تغییر رنگ فلز (در دمای ۸۰۰ درجه سانتیگراد)، یا همجوشی فلز (زیر ۱۰۰۰ درجه سانتیگراد) همراه است.

۳٫۲ تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس منطق فازی


مثلث دوال یک روش شناسایی خطا بر اساس گازهای به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل گازهای محلول DGA است این روش از درصد مقایسه گاز (اتان - استیلن - اتیلن) استفاده می‌کند شناسایی شش نوع از خطاهای ذکر شده در جدول شماره (6) و در صدها با استفاده از معادلات بالا بر روی مثلث دووال همان‌طور که در شکل شماره (5) نشان‌داده‌شده رسم می‌شوند مزیت این روش این است که همیشه عیب را از نظر بصری و باتوجه‌به زمان تکامل آن در ترانسفورماتور شناسایی می‌کند شناسایی یک موقعیت غیرعادی اولین گام در تفسیر داده‌های DGA است در صورت شناسایی، همان‌طور که گفته شد مثلث دوال ارزیابی شدت DGA را بر اساس سطوح گاز تولید شده توسط خطاها و نرخ‌های تغییر خاص آنها را با حدود مربوطه در استانداردها مقایسه می‌کند و یک وضعیت را بر اساس محدودیت‌ها تعیین می‌کند. سپس نوع خطا را بر اساس خروجی مثلث دوال مشخص می‌کند. هر نوع خطا با یک نماد خطا مشخص می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر خروجی مثلث دوال بین ۲۸٫۵۸ و ٤۲٫۸٦ باشد، نوع خطا T1 است که در جدول شماره (6) نشان‌داده‌شده است. در مجموع از ۱۱ قانون برای توسعه یک مدل فرعی فازی برای مثلث دوال استفاده شده است نتایج DGA نشان می‌دهد که هیچ گازی از (اتان - استیلن - اتیلن) تولید نشده است؛ بنابراین درصد آنها نیز صفر است و نتیجه حاصل از خروجی مثلث دوال صفر است، به این معنی که هیچ عیب تشخیص داده نمی‌شود. مثال، زمانی است که مقدار CH4 بزرگ‌تر از ۹۸ درصد است مهم نیست مقدار C2H4 چقدر است، خروجی بین ۱٫۰۰ و ۱٤٫۲ خواهد بود، به این معنی که نوع خطا PD یا تخلیه جزئی از نوع کرونا است. بر اساس نتایج DGA هم شاخص سلامت تعیین می‌شود و نیز بر اساس همین نتایج عیب‌یابی به‌وسیله مثلث دووال نیز انجام می‌شود که خروجی مثلث دووال در جدول (۶) نشان‌داده‌شده است.

9. On-load Tap Changers

جدول (۶): جدول ارزیابی زون‌ها در مثلث دووال برای تشخیص عیب


خروجی مثلث دوال	نماد خطا	نوع خطا	شاخص سلامت بر اساس مثلث دوال
00.00–00.99	-	هیچ عیبی شناسایی نشد	هیچ عیبی شناسایی نشد
01.00–14.29	PD	تخلیه جزئی گسل حرارتی از نوع کرونا	
14.30–28.57	T1	Thermal fault, t < 300°C	
28.58–42.86	T2	Thermal fault, 300°C < t < 700°C	
42.87–57.14	T3	Thermal fault, t > 700°C	
57.15–71.43	DT	مخلوطی از خطاهای الکتریکی و حرارتی	
71.44–85.74	D1	تخلیه‌های کم‌انرژی یا تخلیه‌های جزئی از نوع جرقه‌زنی	
85.75–100.0	D2	تخلیه‌های باانرژی بالا	

باتوجه‌به زون‌های مثلث و نواحی خطا در روش دووال بلوک دیاگرام در نرم‌افزار مطلب به‌صورت شکل (۶) تعریف می‌شود.




شکل (۶): بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای عیب‌یابی به روش مثلث دووال

پس از تعریف ورودی و خروجی برای عیب‌یابی به روش مثلث دووال قوانین نوشته می‌شود بر اساس زون‌ها و نوع خطا در مثلث دووال حالت‌های مختلف قانون نوشته می‌شود که در شکل (۷) نشان‌داده‌شده است.




شکل (۷): قوانین روش پیشنهادی برای عیب‌یابی به روش مثلث دووال

نرم‌افزار را اجرا و اعدادی را که برای هریک از پارامترها به‌دست‌آمده است به‌صورت (۸) وارد نرم‌افزار می‌شود تا عیب‌یابی انجام شود نمایش سه‌بعدی شاخص سلامت ترانسفورماتور مورداستفاده بر اساس روش پیشنهادی برای عیب‌یابی به روش مثلث دووال در شکل (۸) نمایش‌داده‌شده است.



شکل (۸): قوانین مورداستفاده برای عیب‌یابی به روش مثلث دووال

در این شکل محور X به گاز CH4 و محور Y به گاز C2H4 و خروجی به محور Z بر اساس قوانین نوشته شده اختصاص‌داده‌شده است. نهایتاً سطحی که متناسب با سطح ترانس یا نزدیک به ابعاد ترانسفورماتور است تشکیل شده است و این حالت سه‌بعدی در شکل (۹) نشان‌داده‌شده است.



شکل (۹): سطح سه‌بعدی که متناسب با ارزیابی زون‌های مثلث دووال تشکیل شده است


٤/۲ تعیین نقطه داغ در شرایط پایدار

برای تعیین نقطه داغ در شرایط پایدار موارد زیر فرض می‌شود:

الف- تغییر دمای روغن از پایین تا بالای تانک ترانسفورماتور به‌صورت خطی افزایش می‌یابد.

ب-تغییر دمای سیم‌پیچ از پایین سیم‌پیچ تا بالای آن به‌صورت خطی تغییر می‌کند.

نمودار حرارتی ترانسفورماتور در شکل (۱۰) نمایش‌داده‌شده است. در این نمودار ساده‌سازی‌هایی شامل افزایش درجه‌حرارت روغن از پایین تا بالای مخزن به‌صورت خطی، افزایش دمای هر نقطه از سیم‌پیچ، موازی با افزایش دمای روغن و اختلاف دمای هر نقطه سیم‌پیچ با روغن مجاورش در نظر گرفته شده است دمای هر نقطه از سیم‌پیچ به مقدار ثابت gr از دمای روغن در همان ارتفاع بیشتر است. در حقیقت gr تفاوت بین متوسط دمای سیم‌پیچ و روغن است. [8] دمای نقطه داغ معمولاً به‌اندازه (H×gr) از دمای Top Oil بیشتر است. پارامتر H به ضریب نقطه داغ (hot-spot factor) موسوم است. مقادیر gr و H در طی آزمون جهش حرارتی ترانسفورماتور در کارخانه مشخص می‌شود؛ اما با روابط تحلیلی و بر اساس مشخصات ترانسفورماتور نیز می‌تواند محاسبه شود. با داشتن مقادیر gr و H می‌توان مشخص کرد که دمای نقطه داغ در حالت پایدار به چه مقداری خواهد رسید. برای این محاسبه، دمای نهایی Top Oil موردنیاز است. به‌عنوان نمونه مقدار H برای ترانسفورماتورهای توزیع برابر ۱/۱ و برای ترانسفورماتورهای بزرگ حدوداً بین ۱/۲ تا ۱/٤ می‌تواند در نظر گرفته شود. [9]



شکل (۱۰): نمودار توزیع حرارتی ترانسفورماتور

در شکل (۱۰) محور افقی درجه‌حرارت و محور عمودی موقعیت فیزیکی از پائین تا بالای مخزن است.

پارامتر E: پائین مخزن، D: پائین‌ترین نقطه بوبین، C: وسط بوبین، B: بالای بوبین، A: بالای مخزن

اولین خط مورب (خط سیاه): تغییرات دمای روغن از پایین تا بالای بوبین

دومین خط مورب (نقطه‌چین): تغییرات دمای سیم‌پیچ از پائین تا بالای بوبین

پارامتر gr: اختلاف دما (جهش حرارتی) متوسط سیم‌پیچ نسبت به متوسط روغن (گرادیان حرارتی)

پارامتر P یا Th: داغ‌ترین نقطه ترانسفورماتور

پارامتر H: ضریب نقطه داغ (در ترانس‌های توزیع ۱٫۱ و در ترانس‌های قدرت ۱٫۳)

پارامترI : متوسط دما دقیق سیم‌پیچی با اندازه‌گیری مقاومت

پارامتر X: درجه‌حرارت

پارامتر Y: موقعیت بر روی ترانسفورماتور

دمای نقطه داغ برابر است با مجموع دمای محیط، افزایش دمای بالای روغن و اختلاف دمای بین نقطه داغ و بالای روغن. همان‌طور که گفته شد برای به‌دست‌آوردن دمای دقیق نقطه داغ ترانسفورماتور باید از سنسورهای نوری استفاده شود که البته با فرمول‌های زیر می‌توان این دما را تخمین زد. آنچه ترمومتر سیم‌پیچ ترانسفورماتور اندازه‌گیری می‌کند در واقع دمای داغ‌ترین نقطه سیم‌پیچ یا نقطه داغ است. مدل جهش حرارتی در شکل (۱۰) نشان‌داده‌شده است. در این مدل فرض می‌شود که توزیع دما از پایین تا بالای ترانسفورماتور در سیم‌پیچ و مجاورت آن به‌صورت خطی تغییر می‌کند. فرض آن است که تفاوت دمای بین متوسط دمای سیم‌پیچ و متوسط دمای روغن در مجاورت آن برابر g است. در رابطه (۱) Δθw جهش حرارتی متوسط سیم‌پیچ و Δθom جهش حرارتی متوسط روغن است؛ بنابراین می‌توان نوشت:

$$g = \Delta\theta w - \Delta\theta om \qquad \text{رابطه (۱)}$$

g جهش حرارتی سیم‌پیچ در مقایسه با روغن در بار موردنظر است. مقدار g در بار نامی ترانسفورماتور بر حسب gr بیان می‌شود. در این مدل، فرض بر این است که نقطه داغ ترانسفورماتور به‌اندازه حاصل‌ضرب ضریب نقطه داغ H در gr از دمای نقطه بالای روغن بیشتر خواهد بود. در این صورت، مقدار جهش حرارتی نقطه داغ به‌صورت رابطه (۲) نوشته می‌شود:

$$\Delta\theta_h = \Delta\theta_0 + Hg \qquad \text{رابطه (۲)}$$

در رابطه (۲) $\Delta\theta_h$ میزان جهش حرارتی نقطه داغ و $\Delta\theta_0$ میزان جهش حرارتی دمای بالای روغن است. حاصل‌ضرب (H×g) برای تنظیم ترمومتر سیم‌پیچ به کار می‌رود. در عمل ترمومتر سیم‌پیچ به‌گونه‌ای تنظیم می‌گردد که دمای آن به‌اندازه (H×g) از ترمومتر دمای Top Oil بیشتر باشد؛ بنابراین پارامتر g را به‌صورت (۳)می‌توان بیان کرد:

$$g = \theta_0 - \theta_{0m} \qquad \text{رابطه (۳)}$$

دراین‌رابطه (۳)، θ_{0m} متوسط دمای روغن و θ2 متوسط دمای سیم‌پیچ است. این رابطه تعیین می‌کند که g اختلاف بین دمای متوسط روغن و متوسط سیم‌پیچ است. سپس به‌وسیله‌ی آزمون جهش حرارتی θ_{0m} وθ2 اندازه‌گیری می‌شود و در نهایت به کمک رابطه (۵) مقدار g محاسبه شده است. برای محاسبه θ_{0m} ابتدا دمای بالای روغن (θ_0) و دمای پایین روغن (θb) در آزمون جهش حرارتی پس از رسیدن به حالت پایدار دمایی، اندازه‌گیری می‌شود. همچنین دمای Top Oil توسط ترمومترهای قسمت Top Oil اندازه‌گیری می‌شود؛ اما برای دمای قسمت پایین روغن یک سنسور در مسیر برگشت روغن از رادیاتور قرار داده می‌شود. در عمل، دمای روغنی که پس از خنک‌شدن از رادیاتور به درون تانک برمی‌گردد به‌عنوان دمای پایین روغن محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود. مقدار θ_{0m} بر اساس دو دمای ذکر شده در پاراگراف فوق مطابق با رابطه (٤) بیان شده است:

$$\theta_{0m} = (\theta_0 + \theta_b)/2 \qquad \text{رابطه (٤)}$$

برای اندازه‌گیری میانگین دمای سیم‌پیچ از روش مقاومتی استفاده می‌شود، بنابراین قبل از شروع آزمایش و زمانی که مدار در دمای محیط است، مقدار مقاومت سیم‌پیچ اندازه‌گیری می‌شود و پس از آزمایش جهش حرارتی، مقاومت سیم‌پیچ مجدداً اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس افزایش مقاومت سیم‌پیچ، افزایش میانگین دمای سیم‌پیچ نسبت به دمای محیط محاسبه می‌شود. دراین‌رابطه اگر جنس سیم‌پیچ مس باشد از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$\theta_2 = \frac{R_2}{R_1}(235 + \theta_1) - 235 \qquad \text{رابطه (٥)}$$

در رابطه (٥):

R1 میزان مقاومت اندازه‌گیری شده پیش از شروع آزمون است.

θ1 دمایی است که ترانسفورماتور پیش از آزمون در آن قرار داشته است.

R2 میزان مقاومت سیم‌پیچ بلافاصله پس از پایان آزمون جهش حرارتی است.

لازم به ذکر است که در هنگام اندازه‌گیری مقاومت سیم‌پیچ کمی خنک می‌شود. در پایان آزمایش، یک سری اندازه‌گیری در طول زمان انجام می‌شود تا R2 به طور دقیق تعیین شود و سپس با برون‌یابی ارزیابی می‌شود تا مشخص شود R2 در پایان آزمایش چیست. جزئیات این مشکل در IEC60072-2 آمده است. پارامتر H تنها در صورتی قابل‌اندازه‌گیری است که دمای نقطه داغ مستقیماً با استفاده از سنسورهای فیبر نوری اندازه‌گیری شود. در غیر این صورت، مقدار پارامتر ضریب نقطه داغ (H) برآورد می‌شود. به طور معمول برای ترانسفورماتورهای توزیع عدد ۱٫۱ و برای ترانسفورماتورهای توزیع و قدرت عدد ۱٫۳ انتخاب می‌شود. [9] در نهایت برای تعیین دمای سیم‌پیچ نقطه داغ باتوجه‌به روابط گفته شده می‌توان از روابط زیر استفاده کرد: [9]

رابطه (٦) $$\Delta\theta_h = \Delta\theta_o + Hg$$

رابطه (٧) $$H = QS$$


رابطه (٨) $$\theta_h = \Delta\theta_h + \theta_{am}$$

در نهایت باتوجه‌به توضیحات داده شده برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس نقطه داغ سیم‌پیچ به‌صورت زیر عمل می‌شود: پارامترهای اندازه‌گیری شده توسط ترمومتر و سنسور در جدول (٧) نشان‌داده‌شده است

جدول (٧): جدول درصد پارامترهای نقطه داغ ترانسفورماتور


پارامترهای ارزیابی شده	واحد	داده‌های به‌دست‌آمده از تست و آزمایش	درصد شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس دمای سیم‌پیچ
دمای بالای روغن	°C	70.65	-
دمای پایین روغن	°C	42.2	
دمای محیط	°C	35.2	
گرادیان (g)	-	۱۴٫۶	
ضریب نقطه داغ H	-	۱٫۱	
تعیین نقطه داغ سیم‌پیچ	°C	79.71	

باتوجه‌به نقطه داغ سیم‌پیچ بلوک دیاگرام برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور نسبت به نقطه داغ در نرم‌افزار مطلب به‌صورت شکل (١١) تعریف می‌شود.




شکل (١١): بلوک دیاگرام روش پیشنهادی برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور بر حسب نقطه داغ

پس از تعریف ورودی و خروجی برای تعیین شاخص سلامت قوانین مطابق شکل (١٢) نوشته می‌شود بر اساس نقطه داغ سیم‌پیچ حالت‌های مختلف قانون نوشته می‌شود.




شکل (۱۲): قوانین روش پیشنهادی برای تعیین شاخص سلامت بر اساس نقطه داغ سیم‌پیچ

بر اساس قوانین نوشته شده نرم‌افزار را اجرا و عددی را که برای نقطه داغ به‌دست‌آمده را به‌صورت شکل (۱۳) وارد نرم‌افزار می‌شود تا شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس دمای سیم‌پیچ مشخص شود. در مجموع ۳ قانون برای توسعه روش پیشنهادی استفاده شده است که بر مبنای آن همان‌طور که در شکل شماره (۱۳) نمایش‌داده‌شده خروجی شاخص سلامت ترانسفورماتور ۹۱٫۹ محاسبه شده است که نشان می‌دهد دمای سیم‌پیچ در محدوده نرمال قرار دارد.



شکل (۱۳): قوانین مورداستفاده بر اساس روش پیشنهادی برای تعیین شاخص سلامت بر اساس نقطه داغ

همچنین می‌توان خروجی شاخص سلامت ترانسفورماتور را بر حسب نقطه داغ را به‌صورت نمودار در شکل (۱٤) مشاهده کرد این نمودار نشان می‌دهد که با افزایش دمای نقطه داغ سیم‌پیچ، شاخص سلامت کاهش می‌یابد. یعنی برای دمای نقطه داغ سیم‌پیچ بیشتر از 120C باشد شاخص سلامت به کمتر از 50 درصد کاهش می‌یابد. همچنین با افزایش دما به ۱٤۰ درجه شاخص سلامت به کمتر از ۲۰ درصد کاهش می‌یابد.



شکل (۱٤) نمودار افزایش نقطه داغ نسبت شاخص سلامت

شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس نقطه داغ سیم‌پیچ در روش پیشنهادی مطابق با محاسبات انجام شده در جدول (۸) نمایش‌داده‌شده است.

جدول (۸): جدول درصد پارامترهای نقطه داغ ترانسفورماتور

پارامترهای ارزیابی شده	واحد	داده‌های به‌دست‌آمده از ترمومترهای ترانسفورماتور	درصد شاخص سلامت ترانسفورماتور بر اساس دمای سیم‌پیچ
دمای بالای روغن	°C	70.65	۹۱/۹
دمای پایین روغن	°C	42.2	
دمای محیط	°C	35.2	
گرادیان (g)	-	14.6	
ضریب نقطه داغ H	-	۱/۱	
تعیین نقطه داغ سیم‌پیچ	°C	79.71	

۵/۲ تعیین شاخص ترانسفورماتور

طبق رابطه (۹) در صورت بالارفتن دمای سیم‌پیچ و روغن، نقطه داغ نیز تغییر خواهد کرد. همچنین وجود خطا در ترانسفورماتور باعث تغییر دمای روغن و سیم‌پیچ می‌شود. در رابطه (۹) $\Delta\theta_h$ میزان جهش حرارتی نقطه داغ و $\Delta\theta_0$ میزان جهش حرارتی دمای بالای روغن است. حاصل‌ضرب (H×g) برای تنظیم ترمومتر سیم‌پیچ به کار می‌رود. در عمل ترمومتر سیم‌پیچ به‌گونه‌ای تنظیم می‌گردد که دمای آن به‌اندازه (H×g) از ترمومتر دمای Top Oil بیشتر باشد.

$$\Delta\theta_h = \Delta\theta_0 + Hg \qquad \text{رابطه (۹)}$$


هنگامی که حرارت و تلفات حرارتی ترانسفورماتور در حین کار به حالت متعادل می‌رسد، دمای هر قسمت تمایل به تثبیت دارد. اگر دمای روغن در شرایط مشابه بیش از ۱۰ درجه بالاتر از حد معمول باشد. می‌توان فرض کرد که در داخل ترانسفورماتور عیب وجود دارد یا یک اتصال کوتاه بسته به دلیل آسیب در سیستم عایقی بین سیم‌پیچ‌های مجاور رخداده است که این عیب یا اتصال کوتاه باعث گرمای زیاد می‌شود و باعث بالارفتن بیش از حد دمای ترانسفورماتور می‌شود. در موارد شدید ترانسفورماتور می‌سوزد. بااین‌حال، دلایل اصلی اتصال کوتاه‌بین سیم‌پیچ‌ها اضافه ولتاژ و جریان اضافه است. اتصال کوتاه قوی بین سیم‌پیچ‌ها باعث می‌شود که دمای روغن در هنگام نمونه‌برداری و آزمایش روغن افزایش یابد، اگر کیفیت روغن بدتر شود و نوع گاز از گاز سبک به گاز

سنگین تغییر کند. [9] باتوجه‌به توضیحات داده شده و روابط موجود و همچنین به دلیل وابستگی دمای روغن، سیم‌پیچ و مقدار گازها، مدل‌های فرعی شاخص سلامت که قبلاً به دست آمده‌اند در جدول (۹) نشان‌داده‌شده است، باتوجه‌به ارتباط بخش‌های مختلف ترانسفورماتور، برای محاسبه سلامت کلی ترانسفورماتور با هم ادغام و وارد سیستم منطق فازی می‌شوند. در نهایت برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور به‌صورت زیر عمل می‌شود درصد شاخص سلامت‌بخش‌های مختلف ترانسفورماتور در جدول (۹) نشان‌داده‌شده است.

جدول (۹): جدول درصد شاخص سلامت‌بخش‌های مختلف ترانسفورماتور

پارامتر ارزیابی شده	ورودی	شاخص سلامت روغن (%)
شاخص سلامت دمای نقطه داغ	91.9%	-
شاخص سلامت بر اساس مثلث دووال	100%	
شاخص سلامت بر اساس DGA	84%	

برای تعیین شاخص سلامت کل ترانسفورماتور تمام شاخص‌های سلامت به‌عنوان ورودی منطق فازی در نظر گرفته می‌شود و پس از نوشتن قوانین منطق فازی در خروجی، شاخص سلامت کلی ترانسفورماتور مشخص می‌شود. بلوک دیاگرام در شکل (۱۵) نشان‌داده‌شده است.




شکل (۱۵): بلوک دیاگرام سیستم منطق فازی برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور

پس از تعریف ورودی و خروجی برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور شروع به نوشتن قوانین می‌کنیم بر اساس درصد شاخص سلامت‌بخش‌های مختلف ترانسفورماتور حالت‌های مختلف قانون نوشته می‌شود که در شکل (۱۶) نشان‌داده‌شده است.




شکل (۱۶): قوانین منطق فازی برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور

بر اساس قوانین نوشته شده نرم‌افزار را اجرا و عددی را که از شاخص سلامت‌بخش‌های مختلف ترانسفورماتور به‌دست‌آمده را به‌صورت شکل (۱۷) وارد نرم‌افزار می‌شود تا شاخص سلامت ترانسفورماتور مشخص شود که بر مبنای آن همان‌طور که در شکل شماره (۱۷) نمایش‌داده‌شده خروجی شاخص سلامت ترانسفورماتور ۸۶٫۲ محاسبه شده است.



شکل (۱۷): قوانین مورداستفاده بر اساس منطق فازی برای تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتور

نمایش سه‌بعدی شاخص کلی سلامت ترانسفورماتور که متناسب با سطح ترانسفورماتور است بر اساس منطق فازی در شکل (۱۸) نمایش‌داده‌شده است.



شکل (۱۸): سطح سه‌بعدی که متناسب با شاخص سلامت ترانسفورماتور تشکیل شده است

شاخص سلامت ترانسفورماتور در روش پیشنهادی مطابق با محاسبات انجام شده توسط نرم‌افزار Matlab در جدول (۱۰) نمایش‌داده‌شده است.

جدول (۱۰): جدول درصد شاخص سلامت‌بخش‌های مختلف ترانسفورماتور

پارامتر ارزیابی شده	ورودی	شاخص سلامت روغن (%)
شاخص سلامت دمای نقطه داغ	91.9%	86.2
شاخص سلامت بر اساس مثلث دووال	100%	
شاخص سلامت بر اساس DGA	84%	

۲/۶ تخمین عمر ترانسفورماتور

افزایش دما علاوه بر کاهش شاخص سلامت منجر به افزایش سرعت پیری و کاهش طول عمر عایق می‌شود. توزیع دما در ترانسفورماتور یکنواخت نیست. در نقطه‌ای که درجه‌حرارت بالاتر است که به‌عنوان نقطه داغ شناخته می‌شود، سرعت پیری عایق بیشتر از سایر نقاط است. به همین دلیل، این دما معیاری برای تعیین میزان پیری نسبی و تخمین طول عمر یک ترانسفورماتور است. مطابق استاندارد IEC 60076-7 نرخ پیری نسبی بر اساس دمای نقطه داغ بر اساس رابطه (۱۰) تعریف می‌شود: [8]


$$V = 2^{\frac{(\theta_h - 98)}{6}}$$ رابطه (۱۰)

که دراین‌رابطه V نرخ پیری نسبی و θ_h دمای نقطه داغ برحسب ^0C است. مطابق این فرمول اولاً مقدار نرخ پیری نسبی برابر یک به‌ازای دمای 98C در نقطه داغ به‌دست‌آمده است. به‌عبارت‌دیگر، عمر نامی ترانسفورماتور زمانی است که نقطه داغ در دمای 98 درجه سانتیگراد کار کند. ثانیاً، به‌ازای هر ۶ درجه افزایش دمای نقطه داغ، عمر ترانسفورماتور نصف خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، سرعت پیری عایق ترانسفورماتور در دمای نقطه داغ ۱۰۴ درجه‌دو برابر سرعت پیری عایق در دمای نقطه داغ ۹۸ درجه است. رابطه فوق به کاغذهای بهبودیافته حرارتی یا کاغذ ساده اشاره دارد. در IEC 60076-7 روابط کاغذهای بهبودیافته ذکر شده است. با توجه روابط می‌توان دید که عمر عایق کاغذ به طور تصاعدی با افزایش دما از مقدار نامی کاهش می‌یابد. با محاسبه نرخ پیری نسبی در طول زمان می‌توان میزان پیری کلی ترانسفورماتور را محاسبه کرد. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، ترانسفورماتور گاهی اوقات با بار کمتر از مقدار نامی کار می‌کند، دمای هات اسپات کمتر از مقدار ۹۸ درجه سانتیگراد است. از طرفی ترانسفورماتور را می‌توان به حدی بارگذاری کرد که پیری ناشی از افزایش دمای بالای ۹۸ درجه سانتیگراد با فواصل زمانی که دما کمتر از این مقدار است جبران شود و میزان پیری نسبی کل ترانسفورماتور برابر باقی بماند. به‌این‌ترتیب ماهیت دوره‌ای بارها و تغییرات دما اجازه بارگذاری بیشتر ترانسفورماتور را می‌دهد به شرطی که کاهش عمر ترانسفورماتور قابل‌توجه نباشد. در نتیجه می‌توان از دمای نقطه داغ سیم‌پیچ برای توصیف سرعت پیری استفاده کرد در ازآنجاکه توزیع دما در ترانسفورماتور یکنواخت نیست، زون یا بخشی از ترانسفورماتور که در بالاترین دما کار می‌کند معمولاً بیشترین تخریب را دارد. در استاندارد IEC-60076-7 برای ساده‌سازی و مدل‌سازی ریاضی، رابطه سرعت پیری، برای کاغذهای قدیمی (Non Upgraded Paper Insulation) از رابطه‌ی (۱۱)، و برای کاغذهای عایق‌های ارتقایافته (Upgraded Paper Insulation) از رابطه‌ی (۱۲) استفاده شده است. باتوجه‌به توضیحات داده شده، سرعت پیری نسبی V به‌عنوان یک ضریب برای مدت‌زمان بارگیری است که بر حسب (سال، ساعت.....) بیان می‌شود و به‌صورت روابط (۱۱) و (۱۲) تعریف می‌شود:[8]

$$V = 2^{(\theta_2 - 98)/6}$$ رابطه (۱۱)


$$V = e^{\left(\frac{15000}{110+273} - \frac{15000}{(\theta_h+273)}\right)}$$ رابطه (۱۲)

برای تجزیه‌وتحلیل روابط نمودار تغییرات عمر عایق ترانسفورماتور با استفاده از کاغذهای قدیمی مطابق شکل (۱۹) بر حسب دمای هات اسپات ترسیم شده است. در این تصویر تغییر دما از ۸۰ تا ۱۴۰ درجه در نظر گرفته شده است. [8] همان‌طور که ملاحظه می‌گردد، نرخ پیری ترانسفورماتور در اثر افزایش دما با شیب تندی افزایش خواهد داشت و لذا با افزایش دما، پیری عایق ترانسفورماتور زودتر رخ خواهد داد.



شکل (۱۹): نمودار تغییرات نرخ پیری عایق ترانسفورماتور برحسب دما

عمر نامی ترانسفورماتور در دمای ۹۸ درجه است که در شکل (۲۰) که زوم شده نمودار بالاست این مطلب نمایش‌داده‌شده است.



شکل (۲۰): نمودار زوم شده تغییرات نرخ پیری عایق ترانسفورماتور بر حسب دما

اگر دمای نقطه داغ سیم‌پیچ کم باشد پیری نسبی عایق کاغذ نیز کند است. باتوجه‌به توضیحات و نمودارهای (۱۹) و (۲۰) اگر دمای نقطه داغ ۶ درجه از ۹۸ بیشتر شود، عمر ترانسفورماتور قدرت به نصف کاهش می‌یابد و به دنبال آن نرخ پیری نسبی دوبرابر خواهد شد این مطلب در جدول (۱۲) نشان‌داده‌شده است.

جدول (۱۲): نرخ پیری نسبی به‌عنوان تابعی از درجه‌حرارت نقطه داغ سیم‌پیچی

دمای نقطه داغ	نرخ پیری عایق به‌عنوان یک ضریب برای مدت‌زمان بارگیری
80	0.125
86	0.25
92	0.5
98	1
104	2
110	4
116	8
122	16
128	32
134	64
140	128

ازبین‌رفتن عمر کاغذ عایق در یک دوره زمانی معین با فرمول رابطه (۱۳) به دست می‌آید:[11]

$$L = \sum_{n=1}^{N} V_n t_n \qquad (۱۳)$$

دراین‌رابطه، Lعمر ازدست‌رفته برحسب ساعت، Vnنرخ پیری در بازه بارگیری n ، tnمدت‌زمان بارگیریn ام برحسب ساعت، nتعداد بارگیری و N مجموع کل تعداد بارگیری در بازه زمانی مدنظر است.

(۱۴) عمر ازدست‌رفته ترانسفورماتور - عمر موردانتظار ترانسفورماتور یا میانگین عمر ترانسفورماتور =R

باتوجه‌به توضیحات داده شده و محاسبات در فصل‌های گذشته تخمین عمر بر اساس نقطه داغ برای ترانسفورماتور پست منطقه ۳ استان قم به‌صورت زیر محاسبه می‌شود ابتدا نرخ سرعت پیری باتوجه‌به نقطه داغ سیم‌پیچ رابطه (۱۵) محاسبه می‌شود:

$$\mathrm{V} = 2^{\frac{(\theta_{\mathrm{h}}-98)}{6}} \qquad (۱۵)$$

$$\mathrm{V} = 2^{\frac{(79.71-98)}{6}} = 0.12$$

با توجه با اینکه بازه عملیاتی ترانسفورماتورهای توزیع به‌صورت مداوم است تمام دوره عملیاتی یک بازه در نظر گرفته می‌شود پس باتوجه‌به رابطه (۱۶) عمر ازدست‌رفته ترانسفورماتور به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$L = \sum_{n=1}^{N} V_n t_n \qquad (۱۶)$$

$$L = \sum_{n=1}^{1} 0.12 * 4 = 0.48$$

چون ترانسفورماتورهای توزیع به‌صورت مداوم کار می‌کنند کل چهار سال یک بازه در نظر گرفته می‌شود بنابراین N=1 در نظر گرفته می‌شود. در نهایت تخمین عمر یا عمر باقیمانده برای این ترانسفورماتور از رابطه (۱۴) به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

R=عمر موردانتظار ترانسفورماتور یا میانگین عمر ترانسفورماتور - (عمر ازدست‌رفته ترانسفورماتور)

R= 30 – 4 = 26

میزان عمر یک ترانسفورماتور به عوامل مختلفی از جمله بارگیری و شرایط محیطی بستگی دارد؛ اما در صورت رعایت استاندارد IEC 60076-7 و در شرایط عادی عمر ترانسفورماتورهای توزیع ۳۵-۳۰ سال تخمین زده می‌شود. [11] بر اساس محاسبات انجام شده برای ترانسفورماتور مورد آزمون عمر باقیمانده ترانسفورماتور توزیع که به مدت ۴ سال کار می‌کند، ۲۶ سال یا بیشتر است. همان‌گونه که در جدول (۱۳) نشان‌داده‌شده است.

جدول (۱۳): تخمین عمر باقیمانده ترانسفورماتور مورد آزمون بر اساس نرخ پیری نسبی

پارامترهای ارزیابی شده	داده‌های به‌دست‌آمده از محاسبات	واحد	عمر باقیمانده ترانسفورماتور
دمای نقطه داغ	۷۹٫۷۱	درجه سانتیگراد	ترانسفورماتور می‌تواند برای ۲۶ سال یا بیشتر کارایی داشته باشد
نرخ نسبی پیری	۰٫۱۲	-	
طول عمر ازدست‌رفته	۰٫۴۸	سال	
عمر موردانتظار	۲۶	سال	
متوسط دوره عملیاتی ترانسفورماتور	۴	سال	

۳. نتیجه‌گیری

در این مقاله در بخش اول و دوم علاوه بر تعیین شاخص سلامت بر اساس مقدار گازهای تولید شده در تانک ترانسفورماتور با مقدار ۸۴ درصد با استفاده از این همین نتایج به‌دست‌آمده عیب‌یابی به‌وسیله مثلث دووال نیز طبق روش پیشنهادی انجام شده است. در بخش سوم بعد از محاسبه نقطه داغ ترانسفورماتور، شاخص سلامت ترانسفورماتور و در بخش چهارم بر اساس نقطه داغ ۸۶٫۲ تعیین شده است و باتوجه‌به همبستگی بخش‌های مختلف ترانسفورماتور با هم شاخص سلامت کلی ترانسفورماتور بر اساس روش پیشنهادی محاسبه گردیده است سیستم ارائه شده یک سیستم یکپارچه است که در صورت خطا مشاهده در ترانسفورماتور یا هر بخش از آن پارامترهای محاسبه شده تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند و به دنبال آن شاخص سلامت و تخمین عمر هم کاهش می‌یابد. این سیستم بر پایه نرم‌افزار بر اساس قوانین نوشته شده در هوش سیستم منطق فازی محاسبات را بادقت بالا انجام می‌دهد. این روش یک سیستم جدید مبتنی بر منطق فازی و یکپارچه را برای پیش‌بینی سلامت ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع، با درنظرگرفتن وضعیت اجزاء ترانسفورماتور به‌صورت جداگانه مانند تجزیه‌وتحلیل گاز محلول DGA و مثلث دوال و دمای داغ‌ترین نقطه سیم‌پیچ، را توسعه و معرفی می‌کند یک مطالعه موردی برای نشان‌دادن اثربخشی روش توسعه‌یافته استفاده شده است که نشان می‌دهد روش پیشنهادی به طور دقیق وضعیت سلامت و عمر باقیمانده ترانسفورماتورها را پیش‌بینی می‌کند.

۴. منابع

[1] پژمان خزائی، پوریا معقولی، مصطفی گودرزی «تعیین شاخص سلامت ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از دو روش میانگین وزنی و منطق فازی». سی امین کنفرانس بین‌المللی برق سال ۱۳۹۴/ایران – تهران

[2] وحید طهماسبی، محمدحسنی رود معجنی، بهمن صداقت «مطالعه موردی جهت برآورد طول عمر باقی‌مانده ترانسفورماتورهای توزیع». بیست و هفتمین کنفرانس شبکه‌های توزیع نیروی برق اردیبهشت ۱۴۰۲/ایران – مشهد

[۳] IEC-60599-Mineral oil-filled electrical equipment in service - Guidance on the interpretation of dissolved and *free gases analysis-2022*

[۴] Dissolved Gas Analysis Principle-Based Intelligent Approaches to Fault Diagnosis and Decision Making for Large Oil-Immersed Power Transformers: *A Survey, Energies, Vol 11, Issue 4 (April 2018)*- doi.org/10.3390/en11041022

[۵] IEEE, "IEEE C57.104, IEEE Guide for the Interpretation of Gases Generated in Mineral Oil-*Immersed Transformers-2019*

[۶] IEC 60296: Fluids for electrotechnical applications – Mineral insulating *oils for electrical equipment-2020*

[۷] Intelligent Agent-Based System Using Dissolved Gas Analysis to Detect Incipient Faults in Power Transformers, Vol. 26, *no. 6, DOI: 10.1109/MEI.2010.5599977, January 2011*

[8] IEC 60076-7: Loading guide for mineral-oil-*immersed power transformers-2018*

[9] IEC60076-2: Temperature rise for *liquid-immersed transformers-2011*

[10] M. Arshad, S. M. Islam and A. Khaliq, "Fuzzy logic approach in power transformers management and decision making," in IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical *Insulation, vol. 21, no. 5, pp. 2343-2354, Oct. 2014.*

[11] IEC 60076-1: Power transformers - Part 1: General, 2011.

[12] L. Rosero-Z, A. Pavas and I. C. Durán, "Analysis of Maintenance in Transformers Based on a Fuzzy Logic Method," 2018 IEEE PES Transmission & Distribution Conference and Exhibition - Latin America (T&D-LA), *Lima, Peru, 2018, pp. 1-5.*

[13] E. Aburaghiega, M. Emad Farrag, D. Hepburn and A. Haggag, "Enhancement of Power Transformer State of Health Diagnostics Based on Fuzzy Logic System of DGA," 2018 Twentieth International Middle East Power Systems Conference (MEPCON), Cairo, *Egypt, 2018, pp. 400-405.*

[14] Condition-Based Monitoring of Power Transformer with Graphical Analysis of Incipient Faults Using Fuzzy Inference Expert System *vol.1056, pp. 331–339, (September 2023)*

[15] Azmi, A., Jasni, J., Azis, N., and Kadir, M. Z. A. A. Evolution of transformer health index in the form of mathematical equation. Renew. Sustain. *Energy Rev. 76, 687–700, vol. 76, pp. 687-700, September 2017.*
[16] W. Jian, Z. Wenbing, G. Chao, B. Demeng and W. Kuihua, "The New Developed Health Index for Power Transformer Condition Assessment," 2020 5th Asia Conference on Power and Electrical Engineering (*ACPEE), Chengdu, China, 2020, pp. 1880-1884.*

[17] P. Sarajcev, D. Jakus and M. Nikolic, "Wide & Deep Machine Learning Model for Transformer Health Analysis," 2019 4th International Conference on Smart and Sustainable Technologies (*SpliTech), Split, Croatia, 2019, pp. 1-6.*

[18] K. Leauprasert, T. Suwanasri, C. Suwanasri and N. Poonnoy, "Intelligent Machine Learning Techniques for Condition Assessment of Power Transformers," 2020 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI), Chiangmai, *Thailand, 2020, pp. 65-68,*

[19] A. Abu-Siada, M. Arshad and S. Islam, "Fuzzy logic approach to identify transformer criticality using dissolved gas analysis," IEEE PES General Meeting, *Minneapolis, MN, USA, 2010, pp. 1-5.*

[20] The Effect of Water Content on the Electrical Properties of Transformer Oil- Proceedings of the 21st International Symposium on, *Vol 2, pp.518-527, October 2019*

[21] Towards Online Ageing Detection in Transformer Oil: A Review, *Vol 22, Issue 20 (October-2 2022)-* *doi.org/10.3390/s22207923*

[22] A. Abu-Siada and S. Islam, "A new approach to identify power transformer criticality and asset management decision based on dissolved gas-in-oil analysis," in IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, *vol. 19, no. 3, pp. 1007-1012, June 2012.*

[23] Oil health index calculation and incipient fault diagnosis in power transformers using fuzzy logic, *Vol 64, Number 1, pp. 28-37(10), January 2022*

[24] A New Model for Predicting the Remaining Lifetime of Transformer Based on Data *Obtained Using Machine Learning, vol.* 12, no. 3, Aug. 2024

[25] Estimation of Loss of Life due to Hot Spot Development in Power Transformer using *MATLAB, Vol. 3, Issue 1 (2016)*

[26] N. A. Bakar and A. Abu-Siada, "Fuzzy logic approach for transformer remnant life prediction and asset management decision," in IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, *vol. 23, no. 5, pp. 3199-3208, October 2016.*

Intelligent Design of MRAS Speed Estimator for Sensorless Deadbeat Model Predictive Control of Induction Motor

Saeed Lotfollahzadegan
Department of Electrical Engineering
Shahed University
Tehran, Iran
saeedlotfollahzadegan2020@gmail.com

Saeed Seyedtabaii
Department of Electrical Engineering
Shahed University
Tehran, Iran
stabaii@shahed.ac.ir

Abstract— Due to the popularity of the speed sensorless Deadbeat Model Predictive Control in in the field of induction motor drives, various methods have been proposed to optimally determine the coefficients of the PI (k_i, k_p) controller in the Model Reference Adaptive System speed estimation method. In this paper three intelligent algorithms (1): Genetic Algorithms (2): Simulated Annealing (3): Ant Colony Optimization have been compared to determine these coefficients in order to select the best method from this point of view. The validity of these comparisons are confirmed by SIMULINK/MATLAB.

Keywords—Sensorless deadbeat model predictive control, model reference adaptive system, genetic algorithm, simulated annealing, ant colony optimization.

1. Introduction

TABLE I. In the past decade, the use of model predictive control (MPC) has expanded in the fields of drive technology for induction motor, current control, multi-level and multi-phase inverters [1]. MPC is divided into several categories, finite-set model predictive control (FS-MPC) and deadbeat model predictive control (DB-MPC) being important two groups within this control method [2].

In FS-MPC, due to the discrete nature of inverters and the limited number of switching states, a discrete model of the system is used to predict the behavior of the control variables for admissible switching states [2]. The switching state that minimizes a predetermined cost function is finally selected to be applied to the two-level or other inverters in the next sampling time. The main issues in FS-MPC are the selection of the cost function and the adjustment of weighting factors, that directly affect the behavior of control variables [3]. Although many studies have been conducted on this matters, but with the increase in control variables, for example, the load current and the capacitors voltage in the 3L-NPC, the selection of cost function and weighting factor adjustment are still open questions.

Deadbeat model predictive control (DB-MPC) is another well-known method in the model predictive control family. This technique uses the discrete model of the system to calculate the required reference vector (RV) in order to reach the control variable to the reference value in the next sampling time. Then, this RV is applied using a modulator. Thus, the characteristic of this method is suitable for the first controllable variable, e.g., the load current in these papers [4]. One method introduced based on DB-MPC and modulator removal, is simplified finite-set model predictive control (SFS-MPC). In SFS-MPC, the RV is obtained to apply the inverter based on DB-MPC. Then the nearest vector to this RV is selected based on a voltage-based cost function [5] and In [6], the nearest vector is selected without using any cost function.

One of the advancements achieved in last two decades in the field of electrical motor drives, which is still under study,

evaluation, and continuous improvement, is the elimination of the speed sensor. In [7], various sensorless methods in electrical drives that have been investigated for induction motors and other types of electrical motors. One of the most well-known of these methods, which can be implemented in various ways, is Model Reference Adaptive System (MRAS) [8]. In fact, this method is a sensorless estimation technique that determines rotor speed by comparing a reference model with an adaptive model and minimizing the error between them with a PI controller. However, the major issue and challenge in MRAS, is the proper tuning of the PI's coefficients, as it directly affects the motor's response and the DB-MPC behavior.

One of the methods used to solve complex engineering problems is intelligent algorithms, such as Genetic Algorithms (GA), Simulated Annealing (SA),Particle Swarm Optimization (PSO) and Ant Colony Optimization (ACO) [9] [10]. These nature-inspired algorithms, drawing on natural processes and behaviors such as evolution, annealing process in metallurgy, swarm intelligence, and foraging patterns, can be highly effective for parameter tuning, discrete optimization, and enhancing robustness against uncertainties. In [11], GA have been used for parameter tuning in induction motor control using the Direct Torque Control (DTC) method. Intelligently tuned fractional order PID roll controller design has been investigated in [12]. Aircraft lateral control using intelligently tuned μ-PID has been explored in [13]. In [14], simplified SA, have been used for online weighting factor optimization for finite set model predictive control. In [15], tuning of PI speed controller in direct torque control of dual star induction motor based on GA and neuro-fuzzy schemes has been investigated. Using GA and particle swarm optimization (PSO) in design of fuzzy controller has been investigated in [16]. In [17], intelligent PID parameter tuning for BLDC motors by using GA has been improved. Considering the large volume of studies on optimization and parameter tuning using intelligent algorithms, the effectiveness of these algorithms can be confirmed. However, there is still a need for comparisons among these algorithms.

In this paper, a comparison between the GA, SA and ACO methods is carried out for tuning the parameters of the PI controller of MRAS in sensorless IM control using the DB-MPC so that, by observing, the ripple of speed and torque of IM, more suitable algorithm for this application can be determined.

In section 2, the IM model is described . The deadbeat control is discussed in Section 3. MRAS speed estimation is elaborated in Section 4. The simulation studies are covered in Section 5 and lastly the conclusion comes in Section 6.

2. Model of Induction Motors

The mathematical equations of symmetrical three-phase IMs in an arbitrary reference frame are as follows [18]:

$$\vec{V}_S = R_s\vec{i}_s + \dot{\vec{\lambda}}_s, \qquad \vec{\lambda}_s = L_s\vec{i}_s + L_m\vec{i}_r$$
$$\vec{V}_r = 0 = R_r\vec{i}_r + \dot{\vec{\lambda}}_r - j\omega\vec{\lambda}_r, \quad \vec{\lambda}_r = L_r\vec{i}_r + L_m\vec{i}_s$$
$$T_{em} = \frac{3}{2}\frac{P}{2}\mathrm{Im}(\vec{\lambda}_s.\vec{i}_s) \qquad (1)$$

where V , i , R, L, λ, P, T_{em}, and ω stands for voltage, current, resistance, inductance, flux, poles, electromagnetic torque, and rotor speed, respectively. The s, r, and m subscripts represent stator, rotor, and mutual inductance related ones, respectively.

By separating the real and imaginary parts, the following relations are obtained:

$$V_{ds} = R_s i_{ds} + \dot{\lambda}_{ds}, \qquad \lambda_{ds} = L_s i_{ds} + L_m i_{dr}$$
$$V_{qs} = R_s i_{qs} + \dot{\lambda}_{qs}, \qquad \lambda_{qs} = L_s i_{qs} + L_m i_{qr}$$
$$V_{qr} = R_r i_{qr} - \omega\lambda_{dr} + \dot{\lambda}_{qr}, \qquad \lambda_{qr} = L_r i_{qr} + L_m i_{qs}$$
$$V_{dr} = R_r i_{dr} + \omega\lambda_{qr} + \dot{\lambda}_{dr}, \qquad \lambda_{dr} = L_r i_{dr} + L_m i_{ds} \qquad (2)$$

The d, and q subscripts represent d-q reference frame and the rotor flux in Eq. (2) is the one transferred to the stator side.

The electromagnetic torque based on Eq. (2) and rotor speed are also obtained from Eq. (3) and (4) [18]:

$$T_{em} = \frac{3}{2}\frac{p}{2}\left(\lambda_{ds}i_{qs} - \lambda_{qs}i_{ds}\right) \qquad (3)$$

$$(T_{em} - T_l)P/2 = J\frac{d\omega}{dt} + D\omega \qquad (4)$$

where J, D, and T_l are moment of inertia, viscous friction, and load torque, respectively.

3. Deadbeat Model Predictive Control

According to the model of the IM and the discretization of this model in the stationary reference frame, it can be said [8]:

$$\vec{V}^{\,p}_{s,k+1} = \frac{\vec{\lambda}^{\,p}_{s,k+1} - \vec{\lambda}^{\,p}_{s,k}}{T_s} + R_s\vec{i}_{s,k} \qquad (5)$$

TABLE II. where k, and T_s are the time index and the sampling period, respectively.

With one step backward, the predicted stator flux value is calculated with Eq. (6)

$$\vec{\lambda}^{\,p}_{s,k} = T_s(\vec{V}_{s,k} - R_s\vec{i}_{s,k-1}) + \vec{\lambda}^{\,p}_{s,k-1} \qquad (6)$$

where the p superscript stands for the predicted value.

A significant note about the desired stator flux vectors is amplitude of this vector is set to the nominal value of IM. So that, only the angle of this vector should be determined.

$$\vec{V}^{\,p}_{s,k+1} = \frac{|\lambda_n|\angle\vec{\theta}^{\,p}_{s,k+1} - \vec{\lambda}^{\,p}_{s,k}}{T_s} + R_s\vec{i}_{s,k} \qquad (7)$$

a. The following equation predicts the stator flux phase angle that can provide zero error of the torque at the next sampling interval [8].

$$\theta^{p}_{s,k+1} = \arcsin\left(\frac{T_u}{\frac{3P}{2}\left|\lambda_n\right|\left|i^{pr}_{ds1,k+1}\right|}\right) + \theta^{p}_{s,k}$$

$$i^{p,r}_{ds1,k+1} = \left[\frac{-1}{\sigma L_s}\left(1-\frac{T_s}{\tau_r}\right)\lambda^{p,r}_{ds,k} + \left(1-\frac{T_s}{\sigma\tau_r}\right)i^{r}_{ds,k}\right]$$

$$\sigma = 1 - L_m^2 / L_s L_r, \qquad \tau_r = L_r / R_r \tag{8}$$


where T_u is the PI controller output and the r superscript stands for the variables in the rotor flux reference frame.

$$T_u = k_{cp}e_c + k_{ci}\int e_c dt, \qquad e_c = \omega_R - \omega \tag{9}$$

After calculating the RV, there are various modulation methods to apply this vector to the inverter to produce switching, but in this paper, the direct switching method of [6] has been used.

4. Principle of MRAS Spedd Estimation

The model reference approach (MRAS) makes use of the redundancy of two machine models of different structures that estimate the same state variable on the basis of different sets of input variables. This is shown in Fig. 1. In fact, in this figure, the rotor flux in the stationary reference frame is calculated with two different equations (Eq. 10 ,11), one of which depends on the rotor speed [7].



MRAS speed estimator with intelligent algorithm tuning

The reference model, which estimates the rotor flux components in the stationary reference frame by combining Eq. 2, is written as follows:

$$\lambda^{R}_{\alpha r,k} = \frac{L_r}{L_s}\lambda^{p}_{\alpha s,k} + i_{\alpha s,k}\left(L_m - \frac{L_r L_s}{L_m}\right)$$

$$\lambda^{R}_{\beta r,k} = \frac{L_r}{L_s}\lambda^{p}_{\beta s,k} + i_{\beta s,k}\left(L_m - \frac{L_r L_s}{L_m}\right) \tag{10}$$

The adaptive model in the stationary reference frame are derived from Eq. 1 and 2.

$$\tau_r\dot{\lambda}^{A}_{\alpha r,k} + \lambda^{A}_{\alpha r,k} = -\omega_E\tau_r\lambda^{A}_{\beta r,k} + L_m i_{\alpha s,k}$$

$$\tau_r\dot{\lambda}^{A}_{\beta r,k} + \lambda^{A}_{\beta r,k} = \omega_E\tau_r\lambda^{A}_{\alpha r,k} + L_m i_{\beta s,k} \tag{11}$$

This model estimates the rotor flux components from the measured stator current, predicted stator flux and from a tuning signal (ω_E). The tuning signal is obtained through a PI controller with coefficients k_i and k_p from a scalar error signal as follow[7]:

$$e(t) = \lambda^{R}_{r} \times \lambda_{r}{}^{A} = \lambda^{A}_{\alpha r}\lambda^{R}_{\beta r} - \lambda^{A}_{\beta r}\lambda^{R}_{\alpha r}$$

$$\omega_E = k_p e(t) + k_i\int e(t)dt \tag{12}$$

5. Intelligent Speed Estimator Tunning Methods

5-1. Genetic Algorithm

TABLE III. Genetic algorithms belong to evolutionary algorithms that use approaches inspired by evolutionary biology, such as selection, crossover, and mutation [19, 20]. The operation of the GA is based on operators and parameters that ensure its execution and are summarized as follows [15]:

Objective function and fitness

TABLE IV. The crucial step for optimization algorithms is to select the appropriate objective function to determine the suitability of each chromosome; several studies have been conducted demonstrating the efficiency of the integral square error (ISE) function in terms of performance compared to other functions. In this paper the objective function is [11]:

$$ISE = \int_0^t (\omega_R - \omega)^2 dt, \quad fitness = \frac{1}{ISE} \tag{13}$$

Initialization of populations

population is a group of individuals who each represent a solution. Several studies have been carried out to choose the population size. But it can be said that depending on the type of optimization problem, the population can be between 10 and 160 or 100 and 400 so that, the convergence time is small enough.

Operators

TABLE V. The first step executed in the GA is the selection. That means the choice of each person in the population in pro portion to their fitness to create a new population. There are at least three selection methods: the universal stochastic sampling method (USS), the tournament selection method (TS), and the stochastic sampling with replacement selection method (SSRS) (or roulette wheel).

After choosing the best chromosomes in the selection step, the crossover is executed to exchange the parent genes, giving children who carry combined proprieties the bad genes of one parent will be replaced by the good genes of another, with a probability of creating sons. This probability must be chosen in the interval [0.6, 0.99].

Finally, a mutation step is added to increase the probability of having the best chromosomes. The principal work is to randomly replace one or some genes of the chromosomes. This probability must be chosen between [0.001, 0.01] and the probability Pm value is chosen as 0.001[11].

As a result, the GA steps in brief are: (1): initial population (2): Fitness evaluation (3): selection (4): crossover (5): mutation (6): new generation formation (7): stopping condition

5-2. Simulated Annealing algorithm

The Simulated Annealing (SA) algorithm is an intelligent algorithm used to solve optimization problems, inspired by the physical process of annealing in metallurgy. In this physical process, a material is first heated to a high temperature and then gradually cooled so that its structure reaches a stable state with lower energy. This concept is applied in optimization problems to search among many possible solutions and find a solution that is optimal or close to optimal [14].

At the beginning, an initial solution for the problem is selected and an initial temperature is defined. Then, in each iteration, a new solution close to the current solution is generated and its objective function value is calculated. If the new solution is better, it is accepted. However, if it is worse, it may still be accepted with a certain probability so that the algorithm can escape from local optima. As the process continues and the temperature gradually decreases, the probability of accepting worse solutions becomes smaller, and the algorithm converges toward a stable solution.

Steps of the SA Algorithm are: (1): selecting the initial solution (2): setting the initial temperature (3): Generating a neighboring solution (4): evaluating and comparing the objective function (5): accepting or rejecting the new solution (6): gradually decreasing the temperature (7): repeating the process (8): termination of the algorithm [14].

5-3. Ant Colony optimization

Ant Colony Optimization (ACO) is a optimization algorithm inspired by the foraging behavior of real ants. In nature, ants are able to find the shortest path between their nest and a food source by depositing a chemical substance called pheromone on the ground. Other ants tend to follow paths with stronger pheromone concentrations, and over time the shortest path accumulates more pheromone because it is traveled more frequently. This collective behavior allows the colony to discover efficient routes without centralized control [10].

In the ACO algorithm, a number of artificial ants move through the problem space and construct solutions step by step. The choice of path for each ant depends mainly on two factors: the amount of pheromone on the path and heuristic information related to the problem (such as distance). After the ants construct their solutions, the quality of each solution is evaluated using the objective function. Paths that belong to better solutions receive more pheromone, which increases the probability that they will be selected in future iterations. At the same time, pheromone evaporation is applied to reduce pheromone intensity and prevent excessive accumulation, encouraging exploration of new paths. By repeating this process, the algorithm gradually converges toward an optimal or near-optimal solution.

Steps of the SA Algorithm are: (1): initialization (2): solution construction (3): evaluation of solutions (4): pheromone update (5): pheromone evaporation (6): iteration (7): termination [14].

6. Simulations


TABLE VI. In Table I, the technical specifications of the IM and inverter are stated.


TABLE VII. Technical Specification of IM and Inverter	
V_{dc}	280 (v)
	20 (μs)
R_s,R_r	4.85 (Ω), 3.805 (Ω)
L_m, L_r, L_s	258 (mH), 258 (mH), 0.016 (mH)
J, D	0.031 (kg.m^2), 0.001 (kg.m^2/s)

TABLE VIII.


In order to verify the proper performance of DB-MPC and sensorless DB-MPC the simulations of Fig.2 and Fig.3 have been performed. In fact, these two methods have been implemented on an IM to compare their performance in terms of precise regulation of rotor speed and output torque. As can be seen in the Fig. 2 and 3, both methods have a fast response to changes in the reference rotor speed and reference torque but, in sensorless DB-MPC, there is some ripple in the rotor speed and output torque, such that the values of these rotor speed and output torque ripples in sensorless DB-MPC are about 0.3 (rad/s) and 0.9 (N.m) while its values in DB-MPC are approximately 0.02 (rad/s) and 0.4 (N.m) respectively.

It is noteworthy that in sensorless DB-MPC, the coefficients k_i and k_p are set to 30000 and 500 respectively. Also, the value of **ISE** is **423.15** in DB-MPC and **436.6** in sensorless DB-MPC, which these values will be used to show performance improvements in terms of the actual rotor speed being close to the reference rotor speed using MRAS parameter tuning by intelligent algorithms.






Rotor speed, detailed seed in 1-1.5 seconds zone, torque, and detaled torque in 1-1.5 seconds zone in DB-MPC mathod.



Rotor speed, detailed speed in 1-1.5 seconds zone, torque, and detailed torque in 1-1.5 seconds zone in sensorless DB-MPC method.


In Fig. 4, the results of the coefficients obtained by the GA are shown. The parameters and operators of the GA are as follows: lower bound: [0;0] upper bound: [1000;40000] population size: 15 iteration: 20 crossover fraction: 0.9 selection: roulette mutation: gaussian crossover: two point. Also, the obtained coefficients are **[k_p;k_i]=[278.49;24876.98]**. In Fig. 4, **ISE= 434.332** is seen that compared to the sensorless DB-MPC, a good improvement has been achieved in terms of the proximity of the actual rotor speed to the reference rotor speed. In continuation, in this figure, the actual and estimated rotor speed are seen which actual rotor speed has a ripple of about **0.15 (rad/s)**. Also, the output torque ripple is about **0.55 (N.m)**.



Rotor speed, detailed speed in 1-1.5 seconds zone, torque, and detailed torque in 1-1.5 seconds zone, and convergence rate in sensoeless DB-MPC with GA tuning method, Covergence curve.


In Fig. 5, the results of the coefficients obtained by the SA are shown. The parameters and operators of the SA are as follows: lower bound: [0;0] upper bound: [1000;40000] start point: [500;30000] iteration: 30 annealing function: fast annealing temperature update function: logarithmic. Also, the obtained coefficients are **[k_p;k_i]=[303.26;29967.17]**. In Fig 5, **ISE=434.667** is seen that compared to the GA tuning method is the amount is very slightly more and although the coefficients are different, they have almost the same result in terms of rotor speed and torque. In continuation, in this figure, the actual and

estimated rotor speed are seen which actual rotor speed has a ripple of about **0.15 (rad/s)**. Also, the output torque ripple is about **0.6 (N.m)**.



Rotor speed, detailed speed in 1-1.5 seconds zone, torque, and detailed torque in 1-1.5 seconds zone, and convergence rate in sensoeless DB-MPC with with SA tuning method, Covergence curve.

In Fig. 6, the results of the coefficients obtained by the ACO are shown. The parameters and operators of the ACO are as follows: lower bound: [0;0] upper bound: [1000;40000] maximum number of iterations: 10 population size: 20 sample size: 30 intensification factor: 0.5 deviation-distance ratio: 1. Also, the obtained coefficients are **$[k_p;k_i]$=[137.96;18587.08]** and **ISE=430.44** which has a lower value than the previous two methods (GA and SA tuning method) and indicates better performance in reducing the value of the cost function In continuation, in this figure, the actual and estimated rotor speed are seen which actual rotor speed has a ripple of about **1.5 (rad/s)**. Also, the output torque ripple is about **1.2 (N.m)**.



Rotor speed, detailed speed in 1-1.5 seconds zone, torque, and detailed torque in 1-1.5 seconds zone, and convergence rate in sensoeless DB-MPC with with ACO tuning method.

7. Conclusion

In this paper DB-MPC and speed sensorless DB-MPC have been conducted to control an IM. Next, intelligent algorithms are used to tune the coefficients of the MARS speed estimator. The comparison of these results is presented in Table II. Overall, the results show that the all three methods (GA,SA and ACO tuning method) have acceptable results and have achieved coefficients that reduce the value of the cost function (ISE) but the results of ACO tuning method is better than the other two methods with fewer iterations. In the field of rotor speed and

torque ripples, GA and SA tuning method have almost identical results and comparison to ACO tuning method, are better. But after enough time has passed and steady state is reached, the results of these three methods will be almost similar and, in this regard, they will only differ in the time it takes to reach the steady state.

q.

TABLE IX. Comparison of the Obtained Results

method	ISE	rotor speed ripple (rad/s)	torque ripple (N.m)
DB-MPC	423.15	0.02	0.4
sensorless DB-MPC	436.6	0.3	0.9
GA tuning method	434.332	0.15	0.55
SA tuning method	434.667	0.15	0.6
ACO tuning method	430.44	1.5	1.2

Acknowledgement

TABLE X. This work has been partially supported by the research department of Shahed University.

r.

REFRENCE

[1] S. Vazquez et al., "Model predictive control: A review of its applications in power electronics," IEEE industrial electronics magazine, vol. 8, no. 1, pp. 16-31, 2014.

[2] J. Rodriguez et al., "State of the art of finite control set model predictive control in power electronics," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 9, no. 2, pp. 1003-1016, 2012.

[3] S. Vazquez, J. Rodriguez, M. Rivera, L. G. Franquelo, and M. Norambuena, "Model predictive control for power converters and drives: Advances and trends," IEEE Transactions on industrial electronics, vol. 64, no. 2, pp. 935-947, 2016.

[4] P. Karamanakos and T. Geyer, "Guidelines for the design of finite control set model predictive controllers," IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 7, pp. 7434-7450, 2019.

[5] C. Xia, T. Liu, T. Shi, and Z. Song, "A simplified finite-control-set model-predictive control for power converters," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 10, no. 2, pp. 991-1002, 2013.

[6] S. Lotfollahzadegan, S. A. Davari, M. S. Mousavi, A. Chegeni, L. Tarisciotti, and J. Rodriguez, "Hexagonal zoning deadbeat model predictive control of induction motor," IET Electric Power Applications, vol. 18, no. 5, pp. 608-622, 2024.

[7] R. Kumar, S. Das, P. Syam, and A. K. Chattopadhyay, "Review on model reference adaptive system for sensorless vector control of induction motor drives," IET Electric Power Applications, vol. 9, no. 7, pp. 496-511, 2015.

[8] S. A. Davari, F. Wang, and R. M. Kennel, "Robust deadbeat control of an induction motor by stable MRAS speed and stator estimation," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 14, no. 1, pp. 200-209, 2017.

[9] H. Li, B. Liao, J. Li, and S. Li, "A survey on biomimetic and intelligent algorithms with applications," Biomimetics, vol. 9, no. 8, p. 453, 2024.

[10] A. Mohammadi and F. Sheikholeslam, "Intelligent optimization: Literature review and state-of-the-art algorithms (1965–2022)," Engineering Applications of Artificial Intelligence, vol. 126, p. 106959, 2023.

[11] N. El Ouanjli, S. Mahfoud, M. Bhaskar, S. El Daoudi, A. Derouich, and M. El Mahfoud, "A new intelligent adaptation mechanism of MRAS based on a genetic algorithm applied to speed sensorless direct torque control for induction motor: N. El Ouanjli et al," International Journal of Dynamics and Control, vol. 10, no. 6, pp. 2095-2110, 2022.

[12] S. Zaker and S. Seyedtabaii, "On the performance of an intelligently tuned fractional order PID roll controller," in First international conference in applied research on EMME, 2016.

[13] H. Panahi and S. Seyedtabaii, "Intelligently tuned μ-PID for aircraft lateral control," in 2nd international conference on applied research in EMME, 2017.

[14] S. A. Davari, V. Nekoukar, C. Garcia, and J. Rodriguez, "Online weighting factor optimization by simplified simulated annealing for finite set predictive control," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 17, no. 1, pp. 31-40, 2020.

[15] R. Belal, M. Flitti, and M. L. ZEGAI, "Tuning of pi speed controller in direct torque control ofdual star induction motor based on genetic algorithms and neuro-fuzzy schemes," Revue roumaine des Sciences Techniques—Série Électrotechnique et Énergétique, vol. 69, no. 1, pp. 9-14, 2024.

[16] M. Moradi and S. Seyedtabaii, "Intelligent fuzzy controller design: Disturbance rejection cases," Applied Soft Computing, vol. 124, p. 109015, 2022.

[17] M. H. Mahmood, O. F. Ali, M. J. Mnati, B. M. Sabbar, and A. Van Den Bossche, "Intelligent PID Parameter Tuning for BLDC Motors by Using Genetic Algorithms," Journal Européen des Systèmes Automatisés, vol. 58, no. 7, p. 1463, 2025.

[18] F. Wang et al., "An encoderless predictive torque control for an induction machine with a revised prediction model and EFOSMO," IEEE transactions on Industrial Electronics, vol. 61, no. 12, pp. 6635-6644, 2014.

[19] M. Ramezani and S. Seyedtabaii, "Optimized fighter aircraft roll stabilizer for better suppression of the falling-leaf," Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, vol. 46, no. 2, pp. 96-101, 2014.

[20] N. Hatami and S. Seyedtabaii, "Error correcting output codes using genetic algorithm-based decoding," in 2008 Fourth International Conference on Networked Computing and Advanced Information Management, 2008, vol. 1: IEEE, pp. 391-396.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی تطبیقی بهره‌وری انرژی و جایگاه ایران در مسیرهای توسعه پایدار جهانی: چالش‌ها و فرصت‌های فناورانه

امیر کریم دوست یاسوری[۱]، فاطمه همه زاده پیرداده[۲]

[۱]دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد**akyasuri@yahoo.com**

[۲]دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک، دانشگاه لرستان، خرم آباد**fafipicasoo@gmail.com**

چکیده

شدت بالای مصرف انرژی در ایران که حدود ۳٫۵ برابر میانگین جهانی برآورد میشود، یکی از چالش‌های ساختاری پیش روی توسعه پایدار کشور است .این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی بهره‌وری انرژی و جایگاه ایران در مسیرهای توسعه پایدار جهانی انجام شده است. بر اساس داده‌های ترازنامه انرژی و گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی، شاخص شدت انرژی ایران حدود ۰٫۶۱۱ تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار تولید ناخالص داخلی است که در مقایسه با متوسط جهانی ۰٫۱۷ تن، نشان‌دهنده شکاف قابل‌توجهی است .تحلیل خوشه‌ای کشورها بر اساس شاخص‌های پایداری نشان می‌دهد که ایران در کنار کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه در گروه اقتصادهای نوظهور وابسته به سوخت‌های فسیلی قرار دارد، اما با کمترین سهم انرژی‌های تجدیدپذیر (حدود ۱٫۱ درصد) و بالاترین شدت انرژی در این گروه مواجه است .علاوه بر این، تلفات انرژی در شبکه‌های توزیع برق (۱۳ درصد) و مشعل‌سوزی گاز طبیعی (۸۶ میلیون مترمکعب روزانه) ارزشی بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار در سال دارد .این پژوهش با رویکردی تحلیلی و با بهره‌گیری از داده‌های معتبر بین‌المللی، ضمن ترسیم شکاف‌های ساختاری، نقش فناوری‌های نوین مهندسی برق و مکانیک شامل شبکه‌های هوشمند، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و نیروگاه‌های با راندمان بالا را در گذار به بهره‌وری انرژی و توسعه پایدار مورد بررسی قرار می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که باوجود پتانسیل‌های طبیعی بی‌نظیر ایران در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر و پیشرفت‌هایی نظیر ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به بیش از ۳۹٫۵ درصد، موانع ساختاری از جمله یارانه‌های انرژی، محدودیت‌های فناورانه ناشی از تحریم‌ها و نبود هماهنگی سیاستی، مسیر همگرایی با الگوهای جهانی بهره‌وری را با چالش مواجه ساخته است.

واژه‌هاي كليدي

بهره‌وری انرژی، شدت انرژی، توسعه پایدار، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های راهبردی

۱-مقدمه

انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تولید و توسعه اقتصادی، نقشی بی‌بدیل در رشد و شکوفایی جوامع ایفا می‌کند (سلیمانی سه‌دهی، ۱۳۹۲). در دهه‌های اخیر، با افزایش جمعیت جهان و گسترش فعالیت‌های صنعتی، تقاضا برای انرژی به طور چشمگیری افزایش یافته و این موضوع، مسائل و چالش‌های جدیدی را در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی به وجود آورده است .(Jafari et al., 2021) از یک سو، دسترسی به منابع انرژی ارزان و مطمئن، پیش‌نیاز اساسی برای توسعه اقتصادی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، مصرف بی‌رویه انرژی و وابستگی به سوخت‌های فسیلی، پیامدهای ناگواری همچون آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی و پایان‌پذیری منابع را به دنبال دارد .(Usman, 2025) در این میان، مفهوم "بهره‌وری انرژی" به عنوان راهبردی کلیدی برای دستیابی به توسعه پایدار مطرح شده است .(Roshid et al., 2026)

ایران، با برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، یکی از بازیگران اصلی در عرصه انرژی جهان محسوب می‌شود. با این حال، الگوی مصرف انرژی در ایران با چالش‌های ساختاری جدی مواجه است که رشد اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی کشور را تهدید می‌کند (فاخر، ۱۴۰۲). داده‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که ایران نه تنها از نظر مصرف سرانه انرژی در سطح بالایی قرار دارد، بلکه از نظر شاخص شدت انرژی (میزان انرژی مصرف شده به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی) نیز یکی از بالاترین رتبه‌ها را در جهان به خود اختصاص داده است (بانک جهانی، ۲۰۲۳). به عبارت دیگر، اقتصاد ایران برای تولید هر واحد ارزش افزوده، به مراتب بیش از کشورهای توسعه‌یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، انرژی مصرف می‌کند. این ناکارآمدی عظیم، نه تنها هدررفت منابع ملی را به همراه دارد، بلکه مزیت نسبی ایران در حوزه انرژی را به یک نقطه ضعف اساسی تبدیل کرده است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴).

این مقاله با هدف بررسی تطبیقی بهره‌وری انرژی در ایران و جهان، به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که جایگاه ایران در میان الگوهای جهانی بهره‌وری انرژی کجاست و چه عواملی مانع از دستیابی به سطح مطلوب بهره‌وری در کشور شده است. برای این منظور، ابتدا با مرور ادبیات نظری، مفاهیم کلیدی تشریح شده و سپس با استناد به داده‌های معتبر بین‌المللی، شاخص‌های بهره‌وری انرژی در ایران با میانگین جهانی و کشورهای منتخب مقایسه می‌شود. در نهایت، با بررسی نقش فناوری‌های نوین در حوزه مهندسی برق و مکانیک، راهکارهای عملی برای ارتقای بهره‌وری انرژی و حرکت به سمت توسعه پایدار ارائه خواهد شد.

۲- مرور ادبیات پژوهش

۲-۱-بهره‌وری انرژی: مفاهیم و شاخص‌ها

بهره‌وری انرژی به معنای نسبت خروجی (کالا یا خدمات تولید شده) به ورودی انرژی است که برای تولید آن مصرف شده است (سلیمانی سه‌دهی ، ۱۳۹۲). به عبارت دیگر، بهره‌وری انرژی نشان می‌دهد که یک واحد انرژی تا چه اندازه می‌تواند به تولید ثروت و رفاه کمک کند. بهبود بهره‌وری انرژی به معنای تولید ارزش افزوده بیشتر با مصرف انرژی کمتر است که به طور مستقیم به کاهش هزینه‌ها، کاهش وابستگی به واردات انرژی، کاهش آلودگی و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد منجر می‌شود.(Jafari et al., 2021)

متداول‌ترین شاخص برای اندازه‌گیری بهره‌وری انرژی، "شدت انرژی " است که به صورت نسبت مصرف نهایی انرژی به تولید ناخالص داخلی (به قیمت‌های ثابت) تعریف می‌شود (بانک جهانی، ۲۰۲۳). شدت انرژی بالا نشان‌دهنده بهره‌وری پایین و مصرف انرژی‌بر بودن اقتصاد است. هرچه این شاخص پایین‌تر باشد، اقتصاد از کارایی بیشتری در مصرف انرژی برخوردار است.

شدت انرژی بالا در ایران، حاصل زنجیره‌ای از علت‌ومعلول‌های به‌هم‌پیوسته است. این چرخهٔ معیوب با یارانه‌های پنهان کلان (برآورد شده حدود ۱۲۷ میلیارد دلار در سال) آغاز می‌شود. اینیارانه‌ها که ناشی از سرکوب قیمت واقعی انرژی در طول سالیان متمادی است، به قیمت‌های پایین و در نتیجه مصرف بی‌رویه و ناکارآمد

دامن می‌زند. یکی از قربانیان این تصمیم گیری ناترازی صنعت برق است به‌گونه‌ای که تقاضای برق در کشور سالانه بین ۸ تا ۱۰ درصد رشد می‌کند که عمدتاً به دلیل استفاده از کولرهای گازی کم‌بازده، ماینرهای ارز دیجیتال غیرمجاز و تجهیزات فرسوده صنعتی است. این فشار حداکثری بر شبکه، نیروگاه‌ها را در فصول سرد سال ناچار به استفاده از سوخت‌های مایع با کیفیت پایین (مازوت و گازوئیل) می‌کند که راندمان تولید را تا ۱۰ درصد کاهش می‌دهد. در نهایت، این زنجیره به شدت انرژی بسیار بالا در اقتصاد ایران منجر می‌شود.

صنعت برق، هم یکی از اصلی‌ترین قربانیان این ناترازی است و هم خود عاملی برای تشدید آن محسوب می‌شود. وابستگی بیش از ۸۰ درصدی صنعت برق به گاز طبیعی، شبکه را در برابر هرگونه نوسان در تأمین سوخت به شدت آسیب‌پذیر ساخته است. به‌گونه‌ای که در فصول سرد سال، با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، سهمیهٔ نیروگاه‌ها به شدت کاهش یافته و خاموشی‌های گسترده اجتناب‌ناپذیر می‌شود.

یکی از راهبردهای مؤثر برای شکستن این زنجیره و کاهش وابستگی صنعت برق به گاز، جایگزینی بخشی از برق گازی با برق هسته‌ای است که هم‌اکنون در نیروگاه بوشهر با نتایج مطلوبی در حال اجراست (نفت‌آرا، ۱۴۰۰). این نیروگاه با ظرفیت اسمی ۱۰۰۰ مگاوات، تاکنون ۸۰ میلیارد کیلووات‌ساعت برق تولید کرده است که معادل صرفه‌جویی در مصرف حدود ۲۱٫۳ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی و ارزش اقتصادی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

اگرچه هزینهٔ اولیهٔ ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای بالاست، اما مزایای آن فراتر از کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است؛ از جمله کاهش هزینه‌های تعمیرات گستردهٔ شبکه‌های فرسوده، کاهش نیاز به تخصیص بودجه برای تولید برق در پیک مصرف، و کاهش هزینه‌های سنگین ناشی از جبران خسارت‌های آلودگی هوا. انرژی هسته‌ای با تنوع‌بخشی به سبد سوخت و کاهش مستقیم مصرف گاز در نیروگاه‌ها، به عنوان یکی از مؤثرترین راه‌حل‌ها برای کاستن از فشار مضاعف بر منابع انرژی کشور محسوب می‌شود. در بلندمدت، هدف‌گذاری برای تولید ۲۰٬۰۰۰ مگاوات برق هسته‌ای می‌تواند سهم قابل‌توجهی در جبران ناترازی ساختاری صنعت برق کشور ایفا کند.

سطح خردتر، شاخص‌های دیگری مانند کارایی ماشین‌آلات، راندمان تبدیل انرژی و مصرف ویژه انرژی در صنایع مختلفنیز مورد استفاده قرار می‌گیرند (Usman, 2025).

۲-۲- توسعه پایدار و نقش انرژی

توسعه پایدار، مفهومی است که بر تأمین نیازهای حال بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده در تأمین نیازهای خود تأکید دار .(Roshid et al., 2026) توسعه پایدار انرژی حاکی از تغییر بنیادین در سازوکار تأمین انرژی جوامع بشری به سمت منابع تجدیدپذیر و بازتولیدکننده است؛ امری که برای حفظ سلامت کره زمین و برقراری عدالت میان نسل‌ها در نظام‌های جهانی اجتماعی-اکولوژیک، از ضرورت‌های انکارناپذیر به شمار می‌رود.انرژی، به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه، نقشی دوگانه در این مفهوم ایفا می‌کند. از یک سو، دسترسی به انرژی پاک، ارزان و پایدار، پیش‌شرطی برای رشد اقتصادی، کاهش فقر و بهبود کیفیت زندگی است. از سوی دیگر، تولید و مصرف بی‌رویه انرژی (به ویژه سوخت‌های فسیلی) با انتشار گازهای گلخانه‌ای، آلودگی هوا و تخریب محیط زیست، تهدیدی جدی برای پایداری زیست‌بوم کره زمین محسوب می‌شود (فاخر، ۱۴۰۲)

معماری انرژی پایدار بر پایه‌ی چند ستون به‌هم‌پیوسته و متقابل استوار است که در کنار یکدیگر، تأمین امنیت انرژی، صیانت از محیط‌زیست و تحقق عدالت اجتماعی را ممکن می‌سازند این ستون های به هم پیوسته شامل منابع انرژی تجدیدپذیر بهره‌گیری از جریان‌های طبیعی پایان‌ناپذیر که زیربنای تأمین انرژی پاک را تشکیل می‌دهند. بهره‌وری و کارایی انرژی که کاهش مصرف انرژی به ازای هر واحد خروجی. راهکارهای ذخیره‌سازی انرژی فناوری‌هایی نوسانات تولید منابع تجدیدپذیر را با الگویتقاضا متعادل می‌سازند. شبکه‌های هوشمند انتقال و توزیع که با یکپارچه‌سازی منابع متنوع انرژی قابلیت اطمینان و پایداری شبکه را افزایش می‌دهند. مدیریت سمت تقاضا مجموعه‌ای از راهبردهای تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان که تعادل میان عرضه و مصرف را بهبود می‌بخشند.

به همین دلیل، گذار به سمت یک نظام انرژی پایدار، مبتنی بر سه اصل کلیدی "امنیت انرژی"، "برابری اجتماعی" و "پایداری زیست‌محیطی" از اهداف اصلی برنامه‌های توسعه در اکثر کشورهای جهان است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴). در این میان، بهبود بهره‌وری انرژی نه تنها یک راهکار اقتصادی، بلکه یک ضرورت زیست‌محیطی و اجتماعی است که می‌تواند به تحقق هر سه بعد توسعه پایدار کمک کند. کاهش شدت انرژی به معنای مصرف کمتر سوخت‌های فسیلی و در نتیجه کاهش آلاینده‌ها، افزایش امنیت انرژی از طریق کاهش وابستگی به واردات و نیز کاهش هزینه‌های انرژی برای خانوارها و صنایع است.(Usman, 2025)

۳-۲- فناوری‌های نوین در مهندسی برق و مکانیک

پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه‌های مهندسی برق و مکانیک، فرصت‌های بی‌نظیری را برای بهبود بهره‌وری انرژی و توسعه فناوری‌های پاک فراهم کرده است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴). این دو رشته به عنوان ستون‌های اصلی مهندسی انرژی، به طور مستقیم بر روی تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی تأثیر می‌گذارند (Jafari et al., 2021).

در حوزه مهندسی برق، فناوری‌هایی مانند "شبکه‌های هوشمند "با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، امکان مدیریت بهینه تقاضا، یکپارچه‌سازی منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش تلفات شبکه را فراهم می‌آورند .(Roshid et al., 2026) همچنین، پیشرفت در سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی (مانند باتری‌های پیشرفته و سیستم‌های ذخیره‌سازی تلمبه‌ای) امکان جبران ناپایداری منابع تجدیدپذیر مانند باد و خورشید را فراهم می‌کند .(IRENA, 2024) در حوزه مهندسی مکانیک، راکتورهای نسل چهارم مانند راکتورهای خنک شونده با گاز یا فلز مایع، نیروگاه تلمبه ایی-ذخیره ایی(تهران تایمز،۲۰۲۵) طراحی و ساخت تجهیزات با راندمان بالا مانند توربین‌های گازی و بخار پیشرفته، موتورهای احتراق داخلی بهینه و سیستم‌های بازیابی حرارت، نقش کلیدی در کاهش مصرف انرژی در صنایع و نیروگاه‌ها دارند (وزارت نیرو، ۱۴۰۲). تلفیق این دو حوزه در سیستم‌های پیچیده‌ای مانند توربین‌های بادی، خودروهای برقی و سیستم‌های تهویه مطبوع هوشمند، نشان‌دهنده هم‌افزایی چشمگیر این دو رشته در مسیر توسعه پایدار است (فاخر، ۱۴۰۲).

۳-روش‌شناسی

این پژوهش با رویکردی تحلیلی-تطبیقی و با استفاده از داده‌های ثانویه انجام شده است. داده‌های مورد نیاز از منابع معتبر بین‌المللی شامل آمارهای سازمان بین‌المللی انرژی(IEA, 2024) ، بانک جهانی (World Bank, 2023) و گزارش‌های سازمان ملل متحد، همچنین ترازنامه انرژی کشور (وزارت نیرو، ۱۴۰۲) و گزارش‌های وزارت نفت (۱۴۰۲) گردآوری شده است. شاخص‌های کلیدی مورد بررسی شامل شدت انرژی (مصرف انرژی اولیه به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی)، سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی، تلفات شبکه انتقال و توزیع برق و راندمان نیروگاه‌های حرارتی است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴). این شاخص‌ها برای ایران و چند کشور شاخص (مانند چین، هند، ترکیه و کشورهای توسعه‌یافته عضو(OECD) استخراج و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. تحلیل داده‌ها بر اساس روش مقایسه‌ای و با هدف شناسایی شکاف‌های عملکردی و تحلیل عوامل موثر بر آن‌ها انجام شده است(Usman, 2025; Roshid et al., 2026) . استخراجعمدتا به دلیل دسترسی های ناهماهنگ به داده های به روز از برخی نهادهای داخلی و تفاوت در روش های آماری کشورهای مختلف برای محاسبه با شدت انرژی به محدودیت هایی در پروژه برخورد شده که با اتکا به منابع بین المللی و داخلی مورد تایید تا حدودی قابل کنترل است.

۴- یافته‌ها و مقایسه تطبیقی

۴-۱-شدت انرژی در ایران و جهان

بر اساس داده‌های بانک جهانی (۲۰۲۳)، شدت انرژی اولیه در ایران در سال‌های اخیر حدود ۰٫۶۱۱ تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلار (بر اساس برابری قدرت خرید) بوده است. این رقم در حالی است که متوسط جهانی این شاخص حدود ۰٫۱۷ تن است. به عبارت دیگر، شدت انرژی در ایران بیش از ۳٫۵ برابر


میانگین جهانی است. این شکاف عظیم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران به شدت انرژی‌بر بوده و برای تولید هر واحد ارزش افزوده، به مراتب بیشتر از کشورهای دیگر مصرف انرژی دارد (بانک جهانی، ۲۰۲۳)؛ (IEA,2004).

جدول ۱ . مقایسه شدت انرژی در ایران و برخی کشورهای منتخب (تن معادل نفت خام به ازای هر هزار دلارGDP ، بر اساس برابری قدرت خرید)

کشور	شدت انرژی (میانگین ۲۰۱۸-۲۰۲۲)
ایران	۰٫۶۱۱
چین	۰٫۲۷۰
هند	۰٫۲۴۰
ترکیه	۰٫۱۵۰
میانگینOECD	۰٫۱۰۰
جهان	۰٫۱۷۰
جهان	۰٫۱۷۰

منبع: برگرفته و محاسبه شده از داده‌های بانک جهانی (۲۰۲۳) و آژانس بین‌المللی انرژی(IEA, 2024)

همان‌طور که در جدول ۱ مشاهده می‌شود، ایران نه تنها با میانگین جهانی فاصله زیادی دارد، بلکه نسبت به کشورهای در حال توسعه مشابه مانند چین، هند و ترکیه نیز وضعیت بسیار نامطلوب‌تری دارد. این موضوع نشان می‌دهد که مشکل ناکارآمدی انرژی در ایران، یک مشکل ریشه‌دار و ساختاری است که تنها با تغییرات جزئی قابل حل نیست (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴)(شکل ۱ را ببینید)



شکل ۱. مقایسه ی GPD کشورهایی با شدت انرژی بالا (ایران و روسیه) و کشور درحال توسعه (هند)


روسیه اقتصادی حدود چهار برابر بزرگ‌تر از ایران دارد (با جی دی پی ۲٫۱۷ تریلیون دلار، تقریبا چهار برابر ایران) ، اما چون شدت انرژی دو کشور تقریباً برابر است، می‌توان گفت بهره‌وری انرژی آن‌ها در یک سطح قرار دارد و روسیه صرفاً در مقیاس بزرگ‌تری فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

۲-۴-سهم انرژی‌های تجدیدپذیر

با وجود پتانسیل‌های خارق‌العاده ایران در حوزه انرژی‌های خورشیدی و بادی، سهم این منابع در سبد انرژی کشور بسیار ناچیز و حدود ۱٫۱ درصد است (IRENA, 2024). این در حالی است که متوسط سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در جهان حدود ۳۰ درصد (با احتساب برق‌آبی سنتی) و در کشورهای پیشرو مانند دانمارک و آلمان بالغ بر ۵۰ درصد است. حتی در میان کشورهای در حال توسعه، ایران از این نظر در جایگاه بسیار پایینی قرار دارد. به عنوان مثال، ترکیه با پتانسیل‌های کمتر، سهمی بیش از ۱۵ درصد از انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد خود دارد .(IEA, 2024) این وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی، علاوه بر ایجاد آلودگی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز و نیز تحریم‌های بین‌المللی آسیب‌پذیر می‌کند.(Roshid et al., 2026)

این فاصله عمیق با میانگین جهانی و حتی همسایگان، بی‌گمان ریشه در بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری پیشگیرانه و برنامه‌ریزی بلندمدت در سال‌های گذشته دارد. اگر با دوراندیشی، بخش قابل‌توجهی از منابع مالی و سیاستی کشور به سمت توسعه این صنعت سوق داده می‌شد، امروز نه‌تنها ناترازی شدید برق به حداقل ممکن می‌رسید، بلکه وابستگی روزافزون به سوخت‌های فسیلی نیز مهار می‌شد. این وابستگی شدید، افزون بر تشدید آلودگی‌های زیست‌محیطی و مصرف بی‌رویه منابع ملی، اقتصاد ایران را در برابر نوسانات قیمت نفت و گاز و همچنین تحریم‌های بین‌المللی به شدت آسیب‌پذیر ساخته است - موضوعی که ضرورت تغییر مسیر را از یک انتخاب، به یک الزام انکارناپذیر تبدیل می‌کند.(دنیای اقتصاد، ۱۴۰۲)

بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی در ایران، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، در شبکه‌های انتقال و توزیع هدر می‌رود. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو (۱۴۰۲)، تلفات شبکه توزیع برق در ایران حدود ۱۳ درصد است که این رقم در مقایسه با متوسط جهانی (حدود ۸–۹ درصد) و کشورهای توسعه‌یافته (کمتر از ۶ درصد) بسیار بالاست .(IEA, 2024) از سوی دیگر، روزانه حدود ۸۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اثر مشعل‌زنی (فلرینگ) در میادین نفت و گاز یا نشت متان از خطوط لوله از بین می‌رود (وزارت نفت، ۱۴۰۲). ارزش سالانه این اتلاف انرژی، بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است که سرمایه‌ای عظیم و قابل توجه برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهبود بهره‌وری است (فاخر، ۱۴۰۲.) (شکل ۲ را ببینید)



شکل ۲. مقایسه تولید برق از انرژی تجدید پذیر(به غیر از برق آبی) دو کشور با شدت انرژی بالا به همراه کشور درحال توسعه هند

۳-۴-تلفات انرژی

بخش قابل توجهی از انرژی تولیدی در ایران، پیش از رسیدن به مصرف‌کننده نهایی، در شبکه‌های انتقال و توزیع هدر می‌رود. بر اساس گزارش‌های وزارت نیرو (۱۴۰۲)، تلفات شبکه توزیع برق در ایران حدود ۱۳ درصد است که این رقم در مقایسه با متوسط جهانی (حدود ۸–۹ درصد) و کشورهای توسعه‌یافته (کمتر از ۶ درصد) بسیار بالاست .(IEA, 2024) از سوی دیگر، روزانه حدود ۸۶ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در اثر مشعل‌زنی (فلرینگ) در میادین نفت و گاز یا نشت متان از خطوط لوله از بین می‌رود (وزارت نفت، ۱۴۰۲). ارزش سالانه این اتلاف انرژی، بالغ بر ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است که سرمایه‌ای عظیم و قابل توجه برای توسعه زیرساخت‌های انرژی و بهبود بهره‌وری است (فاخر، ۱۴۰۲) بخش دولتی همچنان به نیروگاهای بخار قدیمی با راندمان پایین و نیروگاهای گازی با مصرف سوخت بالا وابسته است به طوری که برخی نیروگاها با راندمانی کمتر از حد تصور کار میکنند.

بهره‌وری مانند یک «اثر دومینو» در سراسر زنجیره تأمین انرژی، از تولید تا توزیع و مصرف، عمل می‌کند و ضعف در هر بخش، مشکلات بخش‌های دیگر را تشدید می‌نماید. دو چالش عمده در این حوزه، انتشار گازهای مشعل و نرخ پایین بازیافت نفت که از متوسط جهانی عقب‌تر است. فراتر از بخش تولید، تبدیل انرژی نیز با ناکارآمدی مواجه است. راندمان نیروگاه‌های ایران کمتر از ۴۰ درصد است تلفات در شبکه‌های انتقال و توزیع برق نیز از ۱۰ درصد فراتر می‌رود که میتوان این رقم را خوش‌بینانه توصیف کرد؛ در حالی‌که شدت انرژی ایران بیش از سه برابر میانگین جهانی به ازای هر واحد تولید ناخالص داخلی است.(shana,2026)

۵-تحلیل و بحث

۵-۱-علل ناکارآمدی انرژی در ایران

چرخه‌ی معیوب ناکارآمدی انرژی در ایران، یک بحران چندبعدی است که ریشه در سیاست‌های قیمت‌گذاری، کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی زیرساخت‌ها و الگوی نادرست مصرف دارد. این چرخه نه تنها شدت انرژی و شدت کربن را در سطحی بی‌سابقه نگه داشته، بلکه هزینه‌های سنگین اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی را بر کشور تحمیل کرده است. شکستن این چرخه، نیازمند یک اراده‌ی ملی و بسته‌ای جامع از اصلاحات ساختاری است که در آن، سیاست‌های قیمتی، سرمایه‌گذاری زیرساختی، تنوع‌بخشی به سبد انرژی و مدیریت مصرف، هم‌زمان و هماهنگ اجرا شود.

نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که ناکارآمدی انرژی در ایران، نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل ساختاری، اقتصادی، فنی و سیاست‌گذاری است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴).

مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:

- **یارانه‌های انرژی :**پرداخت یارانه‌های کلان به حامل‌های انرژی، قیمت‌های نهایی را به شدت پایین‌تر از قیمت‌های واقعی نگه داشته است (فاخر، ۱۴۰۲). این موضوع نه تنها انگیزه‌های لازم برای مصرف بهینه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد را از بین برده، بلکه به مصرف بی‌رویه و هدررفت انرژی دامن زده است(Roshid et al., 2026) اینیارانه‌ها که از پایین‌ترین نرخ‌های جهانی به شمار می‌روند، مصرف بی‌رویه‌ی داخلی را تشویق کرده و انگیزه‌ای برای قاچاق فرامرزی ایجاد می‌کنند. قاچاق نیز که روزانه معادل ۲۰ درصد از تولید روزانه نفت خام ایران را شامل می‌شود، عرضه‌ی داخلی بنزین را بیش از پیش کاهش می‌دهد؛ چراکه این سوخت به کشورهای همسایه صادرات می‌شود، جایی که حاشیه‌ی سود بسیار بالاتر است (Umud Shokri, 2025)
- **محدودیت‌های فناورانه :**تحریم‌های بین‌المللی، دسترسی ایران به فناوری‌های روز دنیا در حوزه‌های تولید، انتقال و مصرف انرژی را با دشواری مواجه کرده است .(Usman, 2025) این محدودیت‌ها، صنایع کشور را به استفاده از تجهیزات فرسوده و کم‌راندمان سوق داده و نرخ به‌روزرسانی فناوری را کند کرده است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴). فشار خارجی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی بر روی این پویایی‌های داخلی لایه‌بندی شده است. دسترسی به تأمین مالی خارجی، فناوری‌های روزآمد و تجهیزات مدرن بخش انرژی، به‌شدت توسط تحریم‌های اعمال‌شده علیه برنامه‌ی هسته‌ای ایران مختل شده است. در نتیجه، ایران نتوانسته است به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر تنوع‌بخشی کند، زیرساخت‌های حیاتی خود را ارتقا دهد یا ظرفیت پالایش خود را افزایش دهد(Umud Shokri, 2025) .
- **ساختار صنعتی انرژی‌بر :**حضور صنایع پرمصرف و با ارزش افزوده پایین مانند پتروشیمی، فولاد و سیمان در ساختار اقتصادی کشور، شدت انرژی بالایی را به اقتصاد تحمیل کرده است (وزارت نیرو، ۱۴۰۲) این صنایع نه تنها سهم بالایی در مصرف انرژی دارند، بلکه به دلیل فناوری‌های منسوخ، بهره‌وری پایینی نیز دارند. این وضعیت، همراه با قیمت‌های پایین انرژی که انگیزه صرفه‌جویی را از بین برده، چرخه‌ای معیوب از مصرف بالا، تولید ناکارآمد و فشار بر منابع انرژی ایجاد کرده است
- **ضعف در مدیریت مصرف و فرهنگ‌سازی :**فقدان برنامه‌ریزی منسجم و فرهنگ‌سازی گسترده در زمینه مدیریت مصرف انرژی، نقش پررنگی در تداوم الگوی مصرف نادرست دارد(Jafari et al., 2021) از آنجا که بیش از ۹۵ درصد از منازل به شبکه گاز متصل هستند، تقاضای صنعتی در اولویت پایین‌تری نسبت به مصرف خانگی قرار می‌گیرد که این امر اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی است و بازده اقتصادی را کاهش می‌دهد. (Umud Shokri, 2025)

۵-۲- نقش فناوری‌های نوین در گذار به بهره‌وری

با وجود چالش‌های فوق، پیشرفت‌های فناوری در مهندسی برق و مکانیک، مسیرهای روشنی را برای بهبود بهره‌وری انرژی در ایران فراهم می‌آورد (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴).

- **شبکه‌های هوشمند برق :**پیاده‌سازی شبکه‌های هوشمند می‌تواند با مدیریت هوشمندانه توزیع برق، کاهش تلفات شبکه، یکپارچه‌سازی انرژی‌های تجدیدپذیر و امکان پاسخگویی به تقاضا ،گام بزرگی در بهبود بهره‌وری صنعت برق بردارد.(Roshid et al., 2026) شبکه برق کنونی از پست‌های بسیار بزرگ تشکیل شده که به سیستم انتقال فشار قوی متصل شده‌اند. شبکه هوشمند یک سیستم دوسویه که در آن، اطلاعات به اندازه خود برق اهمیت دارد. این شبکه با استفاده از فناوری دیجیتال، ارتباطی دوطرفه بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار می‌کند به عبارت دیگر، همان‌طور که مصرف‌کننده از شبکه برق دریافت می‌کند، شبکه نیز اطلاعات دقیقی از نحوه مصرف او دریافت می‌کند. که باعث کاهش خاموشی‌ها و قطعی‌های برق اهش تلفات انرژی در شبکه کاهش هزینه‌ها حفاظت از محیط‌زیست میشود.
- **سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی :**توسعه سیستم‌های ذخیره‌سازی (مانند باتری‌های مقیاس شبکه و تلمبه‌ذخیره‌ای) می‌تواند ناپایداری منابع خورشیدی و بادی را جبران کرده و امکان افزایش سهم تجدیدپذیرها را فراهم آورد.(IRENA, 2024)
- **نیروگاه‌های با راندمان بالا :**جایگزینی نیروگاه‌های فرسوده با نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالای ۵۵ درصد و یا سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تولید همزمان برق و حرارت (CHP) می‌تواند به طور قابل توجهی مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها را کاهش دهد (وزارت نیرو، ۱۴۰۲؛
- **بهبود راندمان صنایع و ساختمان‌ها :**استفاده از موتورهای الکتریکی با راندمان بالا، سیستم‌های بازیابی حرارت، عایق‌بندی حرارتی ساختمان‌ها و سیستم‌های تهویه مطبوع هوشمند، از جمله راهکارهایی است که با تکیه بر دانش مهندسی مکانیک می‌تواند مصرف انرژی را به طور چشمگیری کاهش دهد (فاخر، ۱۴۰۲)

برای ساختمان های مسکونی هدف اصلی کاهش اتلاف گرما و سرما و مدیریت هوشمندانه مصرف است مهم‌ترین اقدام، جلوگیری از تبادل حرارت با محیط بیرون است ستفاده از عایق‌های استاندارد استفاده از پنجره‌های دوجداره و درزبندی مناسب از جمله اقدامات مناسب میتوان شمارد.

۶-تیجه‌گیری و پیشنهادات

این پژوهش با بهره‌گیری از داده‌های معتبر بین‌المللی و تحلیل تطبیقی، نشان داد که اقتصاد ایران با معضل جدی ناکارآمدی انرژی مواجه است و شدت انرژی آن حدود ۳٫۵ برابر میانگین جهانی است (بانک جهانی، ۲۰۲۳). این شکاف عظیم، ریشه در عواملی مانند یارانه‌های انرژی، محدودیت‌های فناورانه و ساختار صنعتی نامتوازن دارد(Roshid et al., 2026) . با وجود پتانسیل‌های غنی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، سهم این منابع در سبد انرژی ایران به مراتب کمتر از متوسط جهانی و حتی کشورهای مشابه است . این وضعیت، نه تنها تهدیدی جدی برای اقتصاد ملی و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود، بلکه با اهداف توسعه پایدار نیز در تضاد است.(Usman, 2025)

برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت بهره‌وری انرژی، اقدامات راهبردی و هماهنگ در سطوح مختلف سیاست‌گذاری و فنی ضروری است (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴). بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهادات زیر ارائه می‌شود:

پیشنهادات سیاستی و مدیریتی:

1. **اصلاح قیمت‌گذاری انرژی :**حرکت تدریجی به سمت قیمت‌های واقعی و هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای مصرف بهینه و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های کارآمد (فاخر، ۱۴۰۲).

برای کاهش فشار اصلاح قیمت انرژی بر جامعه، باید از یک رویکرد چندوجهی و گام‌به‌گام استفاده کرد هدف، عبور از وضعیت فعلی بدون تحمیل شوک یک‌باره به معیشت مردم است. هرگونه اصلاح قیمت باید به صورت گام‌به‌گام و در یک بازه زمانی نه چندان فشرده انجام شود. حمایتهدفمند که باید منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها، صرف حمایت مستقیم و هدفمند از دهک‌های کم‌درآمد شود. موفقیت اصلاحات، نیازمند جلب اعتماد و همراهی مردم از طریق اطلاع‌رسانی شفاف در مورد اهداف، گام‌ها و مکانیزم‌های جبرانی است. ارسال سیگنال قیمت واقعی انگیزه‌ی لازم برای سرمایه‌گذاری در بهره‌وری و تجدیدپذیرها را ایجاد می‌کند.

2. **رفع موانع فناورانه :**اتخاذ سیاست‌های فعال برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل انتقال فناوری‌های نوین مرتبط با بهره‌وری انرژی، با تمرکز بر توسعه همکاری‌های بین‌المللی و تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی (خاتمی و همکاران، ۱۴۰۴).

پیشنهادات فنی-مهندسی (با تمرکز بر مهندسی برق و مکانیک)

3. **توسعه شبکه‌های هوشمند و ذخیره‌سازی انرژی :**سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌های شبکه هوشمند برق و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی به عنوان پیش‌نیاز توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهبود پایداری شبکه (Roshid et al., 2026)

سیستم‌ها با ذخیره انرژی مازاد تولیدی در زمان‌هایی که تولید بیش از تقاضاست و آزادسازی آن در زمان کمبود، نقش حیاتی در موارد کاهش فشار بر شبکه در ساعات اوج مصرف جبران نوسانات تولید تأمین انرژی در زمان قطعیا کاهش تولید ایفا میکنند از انواع فناوری میتوان به باتری لیتیومیونی ذخیره ساز آبی تلمبه ایی نام برد. استقرار سامانه ذخیره‌ساز انرژی باتری در ۲۰ نقطه راهبردی شبکه برق کشور خبر نقطه عطفی در افزایش پایداری شبکه و تسهیل ورود انرژی‌های تجدیدپذیر به چرخه مصرف محسوب می‌شود (وزارت نیرو، تابناک ۱۴۰۵)

4. **نوسازی نیروگاه‌ها و صنایع :**اجرای برنامه‌های جامع برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به سمت سیکل ترکیبی و همچنین به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع انرژی‌بر با استفاده از جدیدترین دستاوردهای مهندسی مکانیک (مانند توربین‌های پیشرفته، سیستم‌های CHP و بازیابی حرارت) (وزارت نیرو، ۱۴۰۲؛ IEA, 2024).

جرای برنامه‌های جامع برای ارتقای راندمان نیروگاه‌های حرارتی به سمت سیکل ترکیبی (افزایش راندمان از حدود ۲۹٪ به بیش از ۵۵٪) و همچنین به‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات صنایع انرژی‌بر (فولاد، پتروشیمی، سیمان) با استفاده از جدیدترین دستاوردهای مهندسی مکانیک. این اقدام در کنار احداث نیروگاه‌های اختصاصی توسط خود صنایع، ضمن افزایش بهره‌وری، به کاهش چشمگیر مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها منجر می‌شود. تجربه موفق افزایش ۱۲۰۰ مگاواتی بخش بخار نیروگاه‌های

سیکل ترکیبی و صرفه‌جویی ۳٫۸ میلیارد لیتری سوخت در سه ماه، گواهی بر کارآمدی این راهبرد است(وزارت نیرور، ۱۴۰۵)

منابع

خاتمی، حسن، گودرزی، غلامرضا، و حاجیان، امیرحسین. (۱۴۰۴). رتبه‌بندی استان‌های ایران بر پایه پتانسیل توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان با استفاده از مدل ویکور .مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی، ۶)۴(، ۴۴۵-۴۶۷.

فاخر، حسینعلی. (۱۴۰۲). تأثیر تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی و مصرف انرژی بر کیفیت محیط زیست: با تأکید بر شش شاخص محیط‌زیستی .نشریه محیط زیست طبیعی، ۷۶)۲(، ۳۴۵-۳۶۳ https://doi.org/10.22059/jne.2023.346356.2469 .

سلیمانی سه‌دهی، مجتبی و غفاری‌نسب، نادر. (۱۳۹۲ .(مدیریت زنجیره تامین (مدل‌های مرجع فرایندی، شاخص‌های عملکردی و نرم‌افزاری .(انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.

وزارت نیرو. (۱۴۰۲ .(ترازنامه انرژی کشور سال ۱۴۰۲ .تهران: معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو.

وزارت نفت. (۱۴۰۲ .(گزارش عملکرد سالانه وزارت نفت در حوزه کاهش مشعل‌سوزی .تهران: شرکت ملی نفت ایران.

Bank, W. (2023). *World Development Indicators 2023: Energy intensity*. Washington, DC: World Bank Group.
IEA (International Energy Agency). (2024). *World Energy Outlook 2024*. Paris: IEA Publications.
IRENA (International Renewable Energy Agency). (2024). *Renewable Energy Statistics 2024*. Abu Dhabi: IRENA.
Jafari, M., Stern, D. I., & Bruns, S. B. (2021). How large is the economy-wide rebound effect in middle income countries? Evidence from Iran. *Centre for Climate and Energy Policy Working Paper 2107*. Crawford School of Public Policy, The Australian National University.
Roshid, M. M., Bhowmik, R. C., Dhar, B. K., Islam, S., Sumon, S. A., & Machado, A. de B. (2026). Managing resource rents, trade openness, and energy transitions: Evidence on ecological load capacity from newly industrialized economies. *Resources Policy*, 112, Article 105821. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105821
Usman, O. (2025). Analysing the nexus between clean energy expansion, natural resource extraction, and load capacity factor in China. *Environment, Development and Sustainability, 27*(6), 12583-12604.
https://www.tabnak.ir/en/news/5697/need-for-transformation-in-iran%e2%80%99s-energy-sector
https://naftara.ir/vdcc.mqia2bqxila82.html
https://www.tehrantimes.com/news/517530/Iran-China-expand-cooperation-on-energy-projects
donya-e-eqtesad(**A News and Analysis Media Group**).(2023)*The contribution of renewables to the country's energy basket*

3. **shana.ir(Flare gas recovery a key driver of national productivity)** https://en.shana.ir/news/1433646/

Umud Shokri, 2025 carnegieendowment /irans-energy-dilemma-constraints-repercussions-and-policy-options

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی و پیاده‌سازی کنترل‌کننده فازی و تولید مسیرهای حداقل شتاب و حداقل اسنپ برای رهگیری نرم و سریع مسیر توسط پهپاد چهارملخه

سعید جهانبانی فرد[1]، عباسعلی رضایی

[1]کارشناسی ارشد مهندسی برق، دانشگاه پیام نورمشهد، Saeed.JahanbaniFard@gmail.com
[2] دانشیارگروه مهندسی کامپیوتر وفناوری اطلاعات ،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی۳۶۹۷-۱۹۳۹۵ تهران، ایران،
A_rezaee@pnu.ac.ir

چکیده

در سال‌های اخیر، کنترل دقیق پهپادهای چندملخه به یکی از موضوعات کلیدی در رباتیک و سامانه‌های خودران تبدیل شده است. در بسیاری از کاربردهای عملی، پهپاد باید بتواند یک مسیر از پیش تعیین‌شده را با سرعت مناسب، نرمی حرکتی بالا و خطای رهگیری کم دنبال کند. این مطالعه به طراحی و ارزیابی یک چارچوب کنترل و تولید مسیر برای هدایت یک پهپاد چهارملخه در دنیای واقعی با هدف رهگیری دقیق، نرم و سریعِ مسیرهای از پیش تعیین‌شده می‌پردازد. در بخش کنترل، راهبرد اصلی حفظ وضعیت «شبه‌هوور» با نرخ یاو نزدیک به صفر در کل حرکت است. بدین منظور، یک کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی (فازی) برای حلقه موقعیت به‌کار گرفته شد تا با استفاده از خطای موقعیت و سرعت، شتاب‌های فرمان تولید گردد و سپس نیروی تراست موردنیاز و زوایای مطلوب رول و پیچ از روی شتاب‌های مرجع محاسبه شوند. کنترل وضعیت نیز در قالب فازی برای دنبال‌کردن زوایای مطلوب و کاهش خطاهای زاویه‌ای و نرخ‌های زاویه‌ای استفاده می‌شود؛ هرچند در آزمایش واقعی، کنترل وضعیت از پیش فراهم بوده و عمدتاً تنظیم بهره‌های کنترل موقعیت انجام شده است. در بخش تولید مسیر، دو روش چندبخشی مبتنی بر چندجمله‌ای‌ها بررسی شد: مسیر حداقل شتاب با چندجمله‌ای‌های مرتبه سوم و مسیر حداقل اسنپ با چندجمله‌ای‌های مرتبه هفتم. زمان‌بندی مسیر با یک پروفایل سرعت مبتنی بر طول قطعات مسیر انجام شد تا حرکت در قطعات بلند سریع‌تر و در نواحی با پیچ‌های بیشتر آهسته‌تر باشد. برای مسیر حداقل اسنپ، دو نوع قید «پیوستگی مشتقات در نقاط میانی» و «صفر بودن مشتقات در نقاط میانی» مقایسه شد؛ اولی مسیرهای نرم‌تر و سریع‌تر و دومی عبور دقیق‌تر از نقاط و ایمنی بیشتر در نزدیکی موانع را تسهیل می‌کند. نتایج رهگیری (در نماهای سه‌بعدی و دوبعدی) نشان می‌دهد خطای ماندگار کوچک و روش پیشنهادی دقیق است.

واژه‌هاي كليدي

پهپاد چهارملخه، رهگیری مسیر، کنترل فازی، کنترل وضعیت، کنترل موقعیت،

۱-مقدمه

در دهه گذشته، پیشرفت در مواد، الکترونیک، حسگرها و باتری‌ها باعث رشد توسعه‌ی میکرو پهپادها (MAV) شده است که بین ۰٫۱ تا ۰٫۵ متر طول و ۰٫۱ تا ۰٫۵ کیلوگرم جرم دارند [۱]. چند گروه، پهپادهایی در محدوده‌ی ۱۰ سانتی‌متر ساخته و تحلیل کرده‌اند [۲، ۳]. یکی از کوچکترین آنها، پیکوفلایِر با قطر پروانه‌ی ۶۰ میلی‌متر و جرم ۳٫۳ گرم است [۴]. پلتفرم‌هایی در محدوده‌ی ۵۰ سانتی‌متر رایج‌تر هستند و چندین گروه سیستم‌هایی با این اندازه ساخته و پرواز داده‌اند [۵-۷]. در واقع، چندین هلیکوپتر کنترل از راه دور و هلیکوپترهای تحقیقاتی در این محدوده‌ی اندازه وجود دارد [۸]. مروری بر چالش‌های توسعه‌ی میکرو پهپادهای مستقل در [۹] ارائه شده است. در این مطالعه، مدل‌سازی چهار روتور مورد استفاده در بستر آزمایشی GRASP Multiple MAV را برای پشتیبانی از تحقیقات در مورد پرواز هماهنگ و پویای MAVها معرفی می‌کنیم. این سند از مرجع کامل [۱۰] گرفته شده است که رویکرد مدل‌سازی، کنترل و ادغام روتورهای چهارچرخ متحرک آماده را شرح می‌دهد.

۲-مرور ادبیات

در سال‌های اخیر، کنترل دقیق پهپادهای چندملخه به یکی از موضوعات کلیدی در رباتیک و سامانه‌های خودران تبدیل شده است. در بسیاری از کاربردهای عملی، پهپاد باید بتواند یک مسیر از پیش تعیین‌شده را با سرعت مناسب، نرمی حرکتی بالا و خطای رهگیری کم دنبال کند. تحقق هم‌زمان «سرعت» و «نرمی» مستلزم طراحی مناسب کنترل‌کننده و همچنین تولید مسیرهایی است که از نظر مشتقات حرکت (سرعت، شتاب و بالاتر) پیوسته و قابل اجرا باشند. در این مقاله یک چارچوب کنترلی برای رهگیری مسیر ارائه می‌شود که در آن نرخ یاو در طول حرکت نزدیک به صفر نگه داشته شده و پرواز در وضعیت شبه‌هوور انجام می‌گیرد.


برای کنترل موقعیت، از کنترل‌کننده تناسبی-مشتقی (فازی) استفاده می‌شود تا بر اساس خطای موقعیت و سرعت، شتاب‌های فرمان تولید شوند. سپس با استفاده از شتاب‌های مطلوب، نیروی تراست و زوایای مطلوب رول و پیچ محاسبه می‌گردد تا پهپاد بتواند حرکت موردنظر را در فضای سه‌بعدی اجرا کند. در بخش تولید مسیر، دو روش رایج و مؤثر بررسی می‌شود: مسیر حداقل شتاب با چندجمله‌ای‌های مرتبه سوم و مسیر حداقل اسنپ با چندجمله‌ای‌های مرتبه هفتم. همچنین یک پروفایل زمان‌بندی برای تقسیم زمان بین قطعات مسیر به‌کار گرفته می‌شود تا حرکت در بخش‌های طولانی سریع‌تر و در نواحی با پیچ‌های بیشتر ایمن‌تر و کندتر باشد. عملکرد سامانه با مقایسه مسیر و سرعت واقعی با مقادیر مرجع در نماهای سه‌بعدی و دوبعدی ارزیابی شده و منابع اصلی خطاهای رهگیری تحلیل می‌گردد. در نهایت، راهکارهایی مانند تنظیم جداگانه بهره‌ها در محورها، افزودن مؤلفه انتگرالی برای کاهش خطای ماندگار، و افزودن نقاط کنترلی برای کاهش انحراف مسیر نرم از مسیر مطلوب پیشنهاد می‌شود.

در سال‌های اخیر، رویکردهای مبتنی بر داده، توانایی شگفت‌انگیزی را در ثبت اثرات دینامیکی پیچیده و بهبود فعال عملکرد کنترل نشان داده‌اند [۹،۱۰]. این رویکرد به دانش تخصصی و فرضیات ساختاری کمتری در مورد سیستم نیاز دارد و مستقیماً مدل‌های دینامیکی را توسط شبکه‌های عصبی (NN) یا فرآیند گاوسی (GP) از داده‌های جمع‌آوری‌شده یاد می‌گیرد [۱۲،۱۳]. بنابراین، رویکردهای مدل‌سازی و کنترل مبتنی بر داده، محبوبیت زیادی برای پرداختن به مدل‌های نادرست برای بهبود عملکرد کنترل نشان می‌دهند [۱۴،۱۵] زیرا می‌توانند اثرات ناشناخته و پیچیده را مستقیماً از مجموعه داده‌ها تخمین بزنند. با این حال، رویکردهای یادگیری مبتنی بر داده در ارائه ضمانت‌های ایمنی مشکل دارند، که محدودیت‌های زیادی را برای کنترل سیستم‌های ایمنی-حیاتی به همراه دارد [۱۶]. برای بهبود کاربردپذیری روش‌های کنترل مبتنی بر داده در سیستم‌های دینامیکی بحرانی از نظر ایمنی، ادغام توابع کنترل لیاپانوف (CLF) و توابع مانع کنترل (CBF) مبتنی بر مدل‌های یادگیری‌شده، رویکردی امیدوارکننده است [۱۷،۱۸]. فرمول‌بندی CLF-CBF-QP [۱۹،۲۰،۲۱] با همکاری دینامیک کامل با توابع شبه لیاپانوف، ایمنی را به طور مؤثر تضمین

---

[1] Micro UAVs (MAV)
[1] Proportional-derivative (PD) controller

می‌کند و همچنین می‌تواند برای سیستم‌های دینامیکی مرتبه بالا مبتنی بر CBFهای نمایی (ECBF) [۲۲،۲۳] ارتقا یابد. در [۲۴]، یک MPC مبتنی بر یادگیری پیشنهاد شده است که مدل صنایع دستی را با GPهای افزایشی برای یادگیری دینامیک تقویت می‌کند و یک کنترل‌کننده کمکی با فرم CLF-CBF برای تضمین ایمنی احتمالی بالا طراحی شده است. با این حال، با توجه به محدودیت مدل دینامیک GP جعبه سیاه، کنترل را می‌توان تنها با روش مبتنی بر نمونه حل کرد که زمان‌بر است. مرجع [۲۵] گواهی‌های مانع برای کنترل ایمنی ایجاد کرده است که در آن ایمنی با احتمال بالا توسط فرمول‌بندی آماری GP تضمین می‌شود. با این حال، فرمول‌بندی مجدد GP به CBFها نیاز به طراحی پیچیده‌ای دارد و قابلیت تعمیم ندارد. طرح هایی جدیدی نیز برای مسیریابی پهپاد چهارملخه مبتنی بر یادگیری عمیق و کنترل هوشمند ارائه شده است. فلوچارت چنین روشی در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۷ برای مسیریابی پهپاد چهارملخه مبتنی بر یادگیری عمیق و کنترل هوشمند [۲۵]

۳-روش پیشنهادی

۳-۱-مدل دینامیکی پهپاد

هلیکوپتر متشکل از یک ملخ بزرگ که تمام توان لازم برای بلند کردن دستگاه را دارد و ملخ کوچک موجود بر روی دم هلیکوپتر گشتاور ایرودینامیکی ناشی از ملخ بزرگ را خنثی می کند و همین عملکرد منجر به بلند شدن هلیکوپتر از روی زمین می شود. بدون ملخ کوچک ، بدنه هلیکوپتر با سرعت ملخ بزرگ و در خلاف جهت چرخش آن به دور خودش خواهد چرخید. برخلاف هلیکوپتر کنترلی ، کوادکوپتر از چهار عدد ملخ تشکیل شده است که رئوس یک مربعند و هر دو ملخی که به صورت ضربدری در مقابل هم هستند یک جهت بوده و همانند می باشند . یعنی دو ملخ در جهت عقربه های ساعت و دو ملخ در خلاف جهت عقربه های ساعت می چرخند . اگر تمام ملخ ها در یک جهت بچرخند ، حرکت کواد مانند هلیکوپتری است که روی دم خودش ملخ ندارد. در واقع دو ملخ همانند ملخ بزرگ هلیکوپتر و دو ملخ دیگر همانند ملخ کوچک دم هلیکوپتر هستند.

گشتاور ایرودینامیکی ناشی از جفت ملخ اول به وسیله گشتاور تولیدی توسط جفت ملخ دوم (که درخلاف جهت اولی می چرخند) خنثی می شود . اگر به جای یک کوادکوپتر که از چهار موتور تشکیل شده است با یک مولتی روتور چند موتوره مواجه بودید به ازای هر تعداد موتوری که در جهت عقربه های ساعت می چرخند باید

به همان تعداد موتور در جهت خلاف عقربه های ساعت نیز فعالیت کند. برای کنترل تعادل کوادکوپتر باید به وسیله سنسورها اندازه گیری بی وقفه انجام شده و تنظیمات سرعت به ملخ ها اعمال شود . این تنظیمات به صورت اتوماتیک توسط یک سیستم کنترل برای حفظ تعادل کوادکوپتر انجام می شود . یک کوادکوپتر تعدادی درجه آزادی (قابل کنترل) دارد که هر کدام از این درجه های آزادی به وسیله تنظیم نیروی تولیدی هر ملخ قابل کنترل است.


سیستم عملکرد پروازی هواپیمای کنترلی نیز متفاوت است. هواپیما ها می توانند براحتی برخلاف ماشین و کشتی که در دو بعد حرکت می کنند در سه بعد حرکت کنند . تغییر در هر جهت می تواند بر روی تغییر در جهت های دیگر تاثیر بگذارد . حرکت در هر یک از جهات باید تعادل و تمرکز نقطه ی ثقل هواپیما را حفظ کند . هواپیما می تواند حول هر محوری حرکت کند . چرخش حول محور ها اساس کار جهت گیری هواپیما است و حرکت به سمت مطلوب را شکل می دهد :

- چرخش حول محوری که ا زجلو به عقب هواپیما عبور کرده roll یا دوران حول محور طولی نام دارد.
- چرخش حول محوری که از کناره های هواپیما عبور کرده Pitch یا دوران حول محور عرضی نام دارد.
- چرخش حول محوری که به صورت عمودی از هواپیما عبور کرده yaw یا دوران حول محور عمودی نام دارد.

پهپاد چهارملخه به‌صورت یک جسم صلب پرنده مدل‌سازی می‌شود که حرکت آن توسط دینامیک انتقالی و دورانی در دستگاه اینرسی و بدنه توصیف می‌گردد. نیروی تراست تولیدشده توسط چهار موتور در راستای محور عمودی بدنه اعمال می‌شود و گشتاورهای ایجادشده، حرکات رول، پیچ و یاو را کنترل می‌کنند. در این مدل، دینامیک انتقالی حاصل تعادل میان نیروی گرانش و تراست است و دینامیک دورانی تابع گشتاورهای کنترلی و خواص اینرسی پهپاد می‌باشد. معادلات غیرخطی حاکم بر مدل پهپاد به صورت زیر بیان می‌شوند:

$$m\ddot{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -mg \end{bmatrix} + R \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ u_1 \end{bmatrix}, \qquad I\dot{\omega} = u_2 - \omega \times (I\omega)$$

ساختار پهپاد چهارملخه و مدل سازی آن در شکل ۲ نشان داده شده است. به نشانگرهای ثبت حرکت بازتابی متصل توجه کنید. یک جفت موتور در خلاف جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند در حالی که جفت دیگر در جهت عقربه‌های ساعت می‌چرخند، به طوری که وقتی همه پروانه‌ها با سرعت یکسان می‌چرخند، گشتاور خالص در جهت انحراف صفر است. گام‌های پروانه‌های مربوطه معکوس می‌شوند به طوری که نیروی رانش برای همه پروانه‌ها همیشه در جهت b3 است. همچنین تبدیل از چارچوب اینرسی به چارچوب ثابت با بدنه نشان داده شده است. ابتدا یک چرخش به دور محور a3 (که به سیستم مختصات e1؛ e2؛ e3 منتهی می‌شود) انجام می‌شود و به دنبال آن یک انتقال r به مرکز جرم C ربات انجام می‌شود. چرخش‌های بعدی به دور و سیستم مختصات ثابت با بدنه نهایی B را ایجاد می‌کنند، که در آن محورهای b1 و b2 با بازوها همسو هستند و b3 بر آنها عمود است.



شکل ۸ ساختار پهپاد چهارملخه و مدل سازی آن


۴-مدل کنترلی

برای دستیابی به پایداری مناسب و رهگیری دقیق مسیر، ساختار کنترلی پیشنهادی شامل یک حلقه کنترل خارجی برای موقعیت و یک حلقه کنترل داخلی برای وضعیت است. حلقه خارجی با استفاده از کنترل‌کننده فازی شتاب مطلوب را بر اساس خطای موقعیت و سرعت تولید می‌کند و حلقه داخلی گشتاورهای لازم برای دنبال‌کردن زوایای رول، پیچ و یاو مطلوب را محاسبه می‌نماید. این ساختار آبشاری موجب پاسخ سریع، پایدار و مناسب برای رهگیری مسیر برنامه‌ریزی‌شده می‌شود. قانون کنترلی حلقه موقعیت به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\ddot{r}^{dcs} = \ddot{r}_T + \mathrm{Fuzzy}\left(r_T - r, \dot{r}_T - \dot{r}\right)$$


.

کنترل‌کننده منطق فازی، یک پروتکل کنترلی را با قواعد «اگر-آنگاه» توصیف می‌کند؛ مثلاً «اگر دما پایین باشد، کمی شیر گرمایش را باز کن.» ابهام (عدم قطعیت) در تعریف عبارات زبانی (مثلاً دمای پایین)، با استفاده از مجموعه‌های فازی، که مجموعه‌هایی با مرزهای دارای هم‌پوشانی هستند، نمایش داده می‌شود. در شکل ۳ ساختار کنترل کننده فازی نشان داده شده است.



شکل ۹ ساختار کنترل کننده فازی

شکل ۴ ساختار کلی کنترل حلقه‌بسته پهپاد چهارملخه را نشان می‌دهد. در این معماری، ابتدا مسیر یا موقعیت مطلوب به‌عنوان ورودی به کنترل‌کننده موقعیت داده می‌شود تا بر اساس خطای بین حالت مطلوب و حالت واقعی، شتاب یا فرمان‌های مرجع لازم تولید شوند. سپس این فرمان‌ها به کنترل‌کننده وضعیت یا نگرش ارسال می‌شوند تا زوایای مطلوب و نیروی پیشران مناسب برای حرکت پهپاد محاسبه شود. در ادامه، این ورودی‌های کنترلی به مدل دینامیکی پهپاد اعمال شده و خروجی واقعی سیستم شامل موقعیت، سرعت و وضعیت زاویه‌ای به‌دست می‌آید. در نهایت، با فیدبک‌گیری از خروجی واقعی و بازگرداندن آن به ورودی کنترل‌کننده‌ها، امکان اصلاح پیوسته خطا، افزایش دقت رهگیری مسیر و حفظ پایداری سیستم فراهم می‌شود.



شکل ۱۰ بلوک دیاگرام سیستم کنترل پیشنهادی در این تحقیق

۵-نتایج شبیه سازی


شبیه سازی روش پیشنهادی در MATLAB انجام شده است. هایپرپارامترهای شبیه سازی در جدول ۱ مشخص شده است. جدول ۱ مشخصات هایپرپارامترهای طراحی‌شده برای کنترل‌کننده‌های فازیِ را ارائه می‌دهد. برخلاف ضرایب ثابت، عملکرد سیستم فازی به انتخاب دقیق پارامترهایی نظیر ضرایب مقیاس‌گذاری ورودی و خروجی (Scaling Factors)، نوع توابع عضویت (Membership Functions) و ساختار پایگاه قوانین (Rule Base) وابسته است. تنظیم بهینه‌ی این پارامترها نقش کلیدی در بهبود رفتار دینامیکی کوادروتور، افزایش دقت ردیابی مسیر، و ایجاد پایداری لازم در برابر نوسانات محیطی و اغتشاشات سیستم ایفا می‌کند. در نتیجه، این هایپرپارامترها نقش اصلی را در تعادل میان سرعت پاسخ، نرمی حرکت، دقت رهگیری و پایداری کلی سیستم ایفا می‌کنند.

جدول ۱: هایپرپارامترهای شبیه سازی

Category	Hyperparameter	Value / Setting	Description
Position Fuzzy Control	Input variables	Position error e_p and velocity error e_v	Inputs of the fuzzy position controller used to generate the desired acceleration or desired attitude command.
Position Fuzzy Control	Output variable	Fuzzy position control signal u_f,p	Fuzzy output replacing the linear PD position correction term.
Position Fuzzy Control	Number of membership functions	5 for each input	Typical linguistic sets: Negative Big, Negative Small, Zero, Positive Small, Positive Big.
Position Fuzzy Control	Membership function type	Triangular / Gaussian	Defines the shape of fuzzy sets for position and velocity errors.
Position Fuzzy Control	Input scaling factors	Kep = [Kx, Ky, Kz], Kde,p = [Kvx, K_, Kvz]	Normalize position and velocity errors before fuzzification.
Position Fuzzy Control	Output scaling factor	K_u,p = [K_ax, K_ay, K_az]	Scales the fuzzy controller output to produce the desired acceleration correction.
Position Fuzzy Control	Rule base size	5 × 5 = 25 rules per axis	Rule table mapping position error and velocity error to the fuzzy control output.
Attitude Fuzzy Control	Input variables	Attitude error eη and angular-rate error eω	Inputs of the fuzzy attitude controller for roll, pitch, and yaw control.
Attitude Fuzzy Control	Output variable	Fuzzy attitude control moment u_f,η	Fuzzy output replacing the linear PD attitude moment command.
Attitude Fuzzy Control	Number of membership functions	5 for each input	Typical linguistic sets: Negative Big, Negative Small, Zero, Positive Small, Positive Big.
Attitude Fuzzy Control	Membership function type	Triangular / Gaussian	Defines the fuzzy partitions for attitude and angular-rate errors.
Attitude Fuzzy Control	Input scaling factors	K_e,η = [K_φ, K_θ, K_ψ], K_de,η = [K_p, K_q, K_r]	Normalize attitude and angular-rate errors before fuzzy inference.
Attitude Fuzzy Control	Output scaling factor	K_u,η = [K_l, K_m, K_n]	Scales the fuzzy output to generate roll, pitch, and yaw moments.
Attitude Fuzzy Control	Rule base size	5 × 5 = 25 rules per channel	Rule table mapping attitude error and angular-rate error to the control moment.
Fuzzy Inference System	Inference method	Mamdani	Common fuzzy inference approach suitable for nonlinear control design.
Fuzzy Inference System	AND operator	Minimum	Used to combine fuzzy antecedents in each rule.
Fuzzy Inference System	Implication method	Minimum	Determines the output fuzzy set activated by each rule.
Fuzzy Inference System	Aggregation method	Maximum	Combines all activated output fuzzy sets.
Fuzzy Inference System	Defuzzification method	Centroid	Converts the aggregated fuzzy output into a crisp control signal.
Physical Model	Mass	Calculated from params.mass	Total mass of the quadrotor used in the dynamic model.
Physical Model	Gravity	9.81 m/s²	Acceleration due to gravity.


شکل ۵ مسیرهای تولیدشده با روش حداقل شتاب (Minimum Acceleration) را برای سه وظیفه‌ی مسیریابی مختلف نشان می‌دهد و در هر مورد، مسیر مطلوب و مسیر واقعی طی‌شده توسط پهپاد مقایسه شده‌اند. همان‌طور که از نمودارهای چپ، وسط و راست مشاهده می‌شود، استفاده از قیود پیوستگی در این روش باعث شده است که مسیرهای آبی‌رنگ (trajectory مطلوب) شکلی نرم و بدون شکستگی داشته باشند. پهپاد در هر سه وظیفه توانسته است الگوی کلی مسیر را دنبال کند، اما انحراف‌هایی در نقاطی که تغییر مسیر یا تغییر سرعت رخ می‌دهد دیده می‌شود. این اختلاف‌ها عمدتاً ناشی از محدودیت‌های دینامیکی پهپاد، تأخیرهای کنترلی، و

گین‌های تنظیم‌شده در کنترل‌کننده موقعیت هستند. با وجود این خطاها، نتایج نشان می‌دهند که روش حداقل شتاب با قیود پیوستگی قادر است مسیرهای نسبتاً هموار و قابل‌پیگیری تولید کند و عملکرد مناسبی برای اجرای وظایف مسیریابی پایه دارد.



شکل ۱۱ نتایج شبیه سازی روش پیشنهادی در سه حالت مختلف

در شکل ۶ نیز پاسخ واقعی پهپاد با فرمان مطلوب در دو بخشِ موقعیت و سرعت مقایسه شده است. نمودار موقعیت نشان می‌دهد که پهپاد به‌طور کلی مسیر مرجع را دنبال می‌کند، اما در برخی محورها خطاهای گذرا و اختلاف‌های کوچک دیده می‌شود که ناشی از دینامیک سیستم و تنظیم گین‌هاست. مقایسه سرعت نیز بیانگر آن است که کنترل‌کننده توانسته روند تغییرات سرعت را با دقت مناسبی بازتولید کند، هرچند اختلاف‌های لحظه‌ای هنگام تغییر جهت یا شتاب‌گیری قابل مشاهده است.



شکل ۱۲ پاسخ واقعی پهپاد با فرمان مطلوب در دو بخشِ موقعیت و سرعت

۶-جمع بندی

در این مقاله یک ساختار کنترل آبشاری مبتنی بر کنترل‌کننده‌های فازی برای موقعیت و وضعیت، به‌همراه تولید مسیرهای حداقل شتاب و حداقل اسنپ برای رهگیری مسیر پهپاد ارائه و ارزیابی شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد پهپاد قادر به دنبال‌کردن مسیرهای مطلوب با دقت مناسب است و انتخاب نوع trajectory و تنظیم گین‌ها نقش مستقیم در نرمی حرکت، پایداری و خطای رهگیری دارد. در نهایت، برای بهبود عملکرد، استفاده از PID جهت کاهش خطای ماندگار، تنظیم مستقل گین‌های محورها و بهینه‌سازی پروفایل سرعت/نقاط کمکی مسیر به‌عنوان مسیرهای توسعه پیشنهاد می‌شود

منابع

[1] Dalkılıç, Şükriye, and Doğan Şengül. "An Aerodynamic Analysis Model for Bird-Inspired Morphing Wings: Leveraging Machine Learning for Performance Optimization." In *2026 5th International Informatics and Software Engineering Conference (IISEC)*, pp. 338-342. IEEE, 2026.
[2] I. Kroo, F. Prinz, M. Shantz, P. Kunz, G. Fay, S. Cheng, T. Fabian, and C. Partridge, “The mesicopter: A miniature rotorcraft concept, phase ii interim report,” 2020.
[3] B. Hein and I. Chopra, “Hover performance of a micro air vehicle: Rotor at low reynolds number,” Journal of the American Helicopter Society, vol. 52, no. 3, pp. 254–262, July 2007.
[4] “Proxflyer,” http://www.proxflyer.com.
[5] D. Gurdan, J. Stumpf, M. Achtelik, K. Doth, G. Hirzinger, and D. Rus, “Energy-efficient autonomous fourrotor flying robot controlled at 1 khz,” in Proc. of the IEEE Int. Conf. on Robotics and Automation, Roma, Italy, Apr. 2007.
[6] S. Bouabdallah, “Design and control of quadrotors with application to autonomous flying,” Ph.D. dissertation, Ecole Polytechnique Federale de Lausanne, 2007.
[7] G. Hoffmann, S. Waslander, and C. Tomlin, “Quadrotor helicopter trajectory tracking control,” in AIAA Guidance, Navigation and Control Conference and Exhibit, Honolulu, Hawaii, Apr. 2008.
[8] “Ascending technologies,” http://www.asctec.de.
[9] V. Kumar and N. Michael, “Opportunities and challenges with autonomous micro aerial vehicles,” in Int. Symposium of Robotics Research, Flagstaff, AZ, Aug. 2011.
[10] N. Michael, D. Mellinger, Q. Lindsey, and V. Kumar, “The grasp multiple micro uav testbed,” IEEE Robotics and Automation Magazine, 2010.
[11] Faessler, M.; Franchi, A.; Scaramuzza, D. Differential flatness of quadrotor dynamics subject to rotor drag for accurate tracking of high-speed trajectories. IEEE Robot. Autom. Lett. 2018, 3, 620–626. [Google Scholar] [CrossRef]
[12] Vinogradska, J.; Bischoff, B.; Nguyen-Tuong, D.; Schmidt, H.; Romer, A.; Peters, J. Stability of controllers for gaussian process forward models. In Proceedings of the 33rd International Conference on Machine Learning, New York, NY, USA, 20–22 June 2016; pp. 545–554. [Google Scholar]
[13] Lopez-Sanchez, I.; Moyrón, J.; Moreno-Valenzuela, J. Adaptive neural network-based trajectory tracking outer loop control for a quadrotor. Aerosp. Sci. Technol. 2022, 129, 107847. [Google Scholar] [CrossRef]
[14] Pan, Y.; Theodorou, E. Probabilistic differential dynamic programming. In Proceedings of the 28th International Conference on Neural Information Processing Systems, Montreal, QC, Canada, 8–13 December 2014; Volume 27, pp. 1–9. [Google Scholar]
[15] Deisenroth, M.P.; Fox, D.; Rasmussen, C.E. Gaussian processes for data-efficient learning in robotics and control. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach. Intell. 2015, 37, 408–423. [Google Scholar] [CrossRef]
[16] Aswani, A.; Gonzalez, H.; Sastry, S.S.; Tomlin, C. Provably safe and robust learning-based model predictive control. Automatica 2013, 49, 1216–1226. [Google Scholar] [CrossRef]

[17] Khansari-Zadeh, S.M.; Billard, A. Learning control lyapunov function to ensure stability of dynamical system-based robot reaching motions. Robot. Auton. Syst. 2014, 62, 752–765. [Google Scholar] [CrossRef]
[18] Ravanbakhsh, H.; Sankaranarayanan, S. Learning lyapunov (potential) functions from counter examples and demonstrations. arXiv 2017, arXiv:1705.09619. [Google Scholar]
[19] Ito, Y.; Fujimoto, K.; Tadokoro, Y. Second-order bounds of gaussian kernel-based functions and its application to nonlinear optimal control with stability. arXiv 2017, arXiv:1707.06240. [Google Scholar]
[20] Akametalu, A.K.; Fisac, J.F.; Gillula, J.H.; Kaynama, S.; Zeilinger, M.N.; Tomlin, C.J. Reachability-based safe learning with gaussian processes. In Proceedings of the 2014 IEEE 53rd Annual Conference on Decision and Control, Los Angeles, CA, USA, 15–17 December 2014; pp. 1424–1431. [Google Scholar]
[21] Ames, A.D.; Xu, X.; Grizzle, J.W.; Tabuada, P. Control barrier function based quadratic programs for safety critical systems. IEEE Trans. Autom. Control 2017, 62, 3861–3876. [Google Scholar] [CrossRef]
[22] Nguyen, Q.; Sreenath, K. Exponential control barrier functions for enforcing high relative-degree safety-critical constraints. In Proceedings of the 2016 American Control Conference, Boston, MA, USA, 6–8 July 2016; pp. 322–328. [Google Scholar]
[23] Xiao, W.; Belta, C. Control barrier functions for systems with high relative degree. In Proceedings of the 2019 IEEE 58th Conference on Decision and Control, Nice, France, 11–13 December 2019; pp. 474–479. [Google Scholar]
[24] Zheng, L.; Yang, R.; Wu, Z.; Pan, J.; Cheng, H. Safe learning-based gradient-free model predictive control based on cross-entropy method. Eng. Appl. Artif. Intell. 2022, 110, 104731. [Google Scholar] [CrossRef]
[25] Ren, Yunfan, Zhiyuan Zhu, Jiaxu Xing, and Davide Scaramuzza. "Learning agile quadrotor flight in the real world." *arXiv preprint arXiv:2602.10111* (2026).

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

ارزیابی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در درون یابی مسیر بازگشت سرعت توربین بادی در زمان افت ولتاژ کامل شبکه

احمد هاشمی [۱]، محمدجواد نظری [۲]

۱ گروه مهندسی برق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران، ahmad.hashemi@iau.ac.ir
۲ گروه مهندسی برق، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

سرعت توربین های بادی در هنگام افت ولتاژ شبکه از مقدار مرجع (بهینه) خود دور می شود. در این شرایط در صورت عدم بازگشت سرعت توربین در زمان مناسب (حدود ۱ ثانیه)، احتمال آسیب دیدگی و کاهش عمر تجهیزات سیستم بالا می رود. میزان دورشدگی سرعت توربین بادی از مقدار مرجع به میزان افت ولتاژ شبکه بستگی دارد و بیشترین میزان آن که بدیرین حالت ممکن نیز می باشد، در زمان افت ولتاژ کامل (صد در صد افت ولتاژ) رخ می دهد. در این کار یک شبکه عصبی مصنوعی پرسپترون چند لایه (MLP)برای درون یابی مسیر بازگشت بهینه در زمان افت ولتاژ کامل شبکه پیشنهاد شده است. برای بدست آمدن حداکثر دقت، شبکه عصبی با پیکربندی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند. برای ارزیابی عملکرد شبکه پیشنهاد شده از معیار R2 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که شبکه با هفت لایه پنهان به دقت بسیار مطلوبی می رسد، به طوری که برای این پیکربندی R2=0.91 بدست آمده است که به ۱ نزدیک است و نشان می دهد که شبکه پیشنهادی می تواند خروجی مورد نظر را با کمترین خطا درون یابی کند.

واژه‌هاي كليدي

توربین بادی، شبکه عصبی مصنوعی، ANN، گشتاور ژنراتور.

۱. مقدمه

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی و کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، در چند ده اخیر انرژی های تجدید پذیر از جمله خورشید، باد زمین گرمایی و ... بسیار مورد توجه قرار گرفته اند [۱]، [۲]،[۳] . از میان انرژی های تجدید پذیر مختلف، باد یک انرژی تجدید پذیر با ظرفیت بسیار بالا در سراسر دنیا شناخته می شود. استفاده از انرژی باد برای تولید برق علی رغم مزایای بسیار زیادی که دارد، با چالش هایی نیز مواجه است. یکی از این چالش ها اتصال توربین های بادی به شبکه برق و تاثیر پذیری آن از حوادث شبکه برق است. به طور مثال وقوع خطا در شبکه بلافاصله بر سرعت توربین بادی تاثیر منفی می گذارد .

افت ولتاژ شبکه در اثر اتصال کوتاه یکی از خطا های رایج شبکه است که موجب بالا رفتن ناگهانی سرعت توربین بادی می شود. بالا رفتن ناگهانی سرعت توربین بادی منجر به آسیب به تجهیزات توربین بادی می شود و بازگشت توربین بادی به حالت اولیه را دشوار می کند. از منظر صاحبان مزارع بادی قطع مزرعه در زمان رخداد خطا بهترین تصمیم برای جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات است. اما قانون عبوز از ولتاژ پایین (LVRT) الزام می کند که مزارع بادی باید مقدار مشخصی از افت ولتاژ را تا زمان مشخصی را باید تحمل کنند و تولید را قطع نکنند. به طور مثال طبق استاندارد کشور آمریکا مزارع بادی بایستی ۸۵ درصد از افت ولتاز را تا زمان ۱ ثانیه تحمل کنند [۴]. اما استاندارد کشور آلمان تحمل ۱۰۰ درصد افت ولتاز را به مدت ۱ ثانیه [۵] و کشور دانمارک تحمل ۹۰ درصد افت ولتاز را به مدت ۱ ثانیه را برای کنندگان الزام کرده اند [۶]. در صورت رفع خطا در زمان تعیین شده، توربین بادی باید بازیابی شود که چالش دشواری است. از این رو پژوهشگران مختلف روش های متفاوتی را برای بازیابی توربین بادی پس از خطا پیشنهاد کرده اند. به طور مثال در [۷] یک کنترل‌کننده غیرخطی پیشنهاد شده است که در آن فیلترهایی روی مرجع و ورودی کنترل (گشتاور ژنراتور) قرار داده شده‌اند تا از تحریک حالت های تشدیدی مجموعه انتقال قدرت جلوگیری شود. همچنین در [۸] از یک کنترل‌کننده پیش‌بین غیرخطی مبتنی بر مدل استفاده شده است.

در [۹] یک برنامه ریزی مسیر برای بازیابی سرعت توربین بادی پیشنهاد شده است. در این برنامه ریزی یک جدول جستجو پیشنهاد شده است. جدول پیشنهاد شده بر اساس میزان خطای رخ داده (میزان دورشدن سرعت توربین از مقدار مرجع) مسیر های مختلفی را پیشنهاد می دهد. نتایج ارائه شده عملکرد بهتر روش پیشنهادی را نسبت به روش کنترل متداول را نشان می دهد. اما جدول پیشنهادی گسسته است و در صورت ایجاد خطایی خلاف موارد ثبت شده در جدول، کنترل کننده به سمت نزدیکترین خطای درج شده در جدول می رود. در این کار در جهت اثبات توانایی عملکرد شبکه عصبی مصنوعی در درون یابی روابط پیچیده، مسیر بازیابی توربین بادی در هنگام رخداد خطای افت ولتاز کامل برای درون یابی مورد ارزیابی قرار گرفته است است .

تاکنون شبکه های عصبی مختلفی برای پیش بینی سیستم های غیر خطی استفاده شده است که می توان به [۱۰-۱۴] اشاره کرد که عملکرد موفقیت آمیزی داشته اند. در کار حاضر نیز برای درون یابی خروجی مورد نظر شبکه، عصبی مصنوعی MLP پیشنهاد شده است. لازم به ذکر است که شبکه عصبی با پیکر بندی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفته اند. نتایج بدست امده نشان می دهد که شبکه MLP با هفت لایه پنهان به دقت R2=0.91 رسیده است که بسیار مطلوب است و نشان دهند توانایی شبکه پیشنهاد شده در درون یابی خروجی مورد نظر با حداقل خطا است.

۲. شبکه عصبی مصنوعی MLP

از آنجاکه شبکه عصبی مصنوعی MLP مدل کاملا شناخته شده ای است و در منابع زیادی در مورد آنها بحث شده است، در این بخش فقط به صورت مختصر به آنها پرداخته ایم .

شبکه MLP از سه لایه ورودی، لایه پنهان و لایه خروجی تشکیل شده است. لایه پنهان می تواند از یک لایه یا چند لایه تشکیل شود. افزایش تعداد لایه ها بر روی پیچیدگی و دقت مدل تاثیر گذار هستند. ضمنا هر یک از لایه های پنهان می تواند از تعداد نورون های مختلفی تشکیل شود و همانند حالت قبلی بر روی پیچیدگی


و دقت مدل تاثیر گذار است. شبکه MLP به طور معمول با استفاده از روش پس انتشار (BP) خطا آموزش داده می شود. در این روش خطای میان پیش بینی مدل و مقدار واقعی با استفاده از رابطه ذیل محاسبه میگردد:

$$error = \frac{(y_l^{actual} - y_1)^2}{2} \qquad E_T = \sum_{l=1}^{N_t} er_1 \tag{۱}$$

در رابطه بالا خروجی واقعی و خروجی پیش بینی شده توسط شبکه است. در روش BP در هر مرحله وزن های اتصالات شبکه با استفاده از خطای بدست آمده اصلاح می شوند. و اصلاح وزن ها تا رسیدن به کمترین خطا تکرار می شود.

۳. درون یابی توسط MLP پیشنهاد شده

همانطور که قبلا گفته شد، بازیابی مناسب سرعت توربین بادی در کمترین زمان ممکن برای جلوگیری از آسیب دیدگی تجهیزات توربین بسیار حائز اهمیت است. بر این اساس در [۹] یک استراتژی کنترل جدید بر اساس ارائه جدول جستجو پیشنهاد شده است. در واقع جدول جستجو پیشنهاد شده بر اساس میزان خطا صورت گرفته (میزان دور شدن سرعت توربین از مقدار مرجع) مسیرهای بازگشت مختلفی را برای کنترل کننده مشخص می کند. اما جدول پیشنهادی گسسته است و در صورت رخداد خطایی خلاف موارد درج شده در جدول جستجو، کنترل کننده به سراغ نزدیک ترین خطا ثبت شده در جدول می رود که این یک ضعف محسوب می شود و می توان از شبکه عصبی مصنوعی برای رفع این مشکل استفاده کرد. از آنجاکه در مرجع نامبرده تنها مسیر بازیابی بهینه سرعت توربین در زمان رخداد خطای کامل شبکه قرار داده شده است. در کار حاضر برای اثبات توانایی شبکه عصبی مصنوعی جهت درون یابی جدول جستجو، یک شبکه MLP برای درون یابی مسیر بازیابی بهینه در خطای کامل شبکه ایجاد شده است. شکل ۱ مسیر بازگشت گشتاور بهینه در هنگام خطای کامل شبکه را نشان می دهد. داده ها برای آموزش و تست شبکه پیشنهاد شده از روی شکل نامبرده استخراج شده اند. لازم به ذکر است که حدودا ۴۰ داده استخراج شده است، که ۸۰ درصد آن برای آموزش و ۲۰ درصد آن برای تست مدل استفاده شده است.




شکل 1. مسیر بازگشت بهینه گشتاور ژنراتور در هنگام افت ولتاژ کامل شبکه

مشخصات مربوط به مدل پیشنهاد شده در جدول ۱ لیست شده است و پیکربندی آن در شکل ۲ نشان داده شده است.

جدول ۱. مشخصات مدل ANN پیشنهاد شده

پارامتر	تعداد
نورون های ورودی	1
نورون های خروجی	۱
لایه پنهان	۷
نورون های لایه پنهان	۵
دوره (Epoch)	0



شکل ۲. پیکربندی شبکه عصبی پیشنهاد شده

۴. نتایج آزمایشات

جهت ارزیابی مدل پیشنهاد شده معیار R^2 در نظر گرفته شده است. این معیار با رابطه ریاضی ذیل محاسبه می شود:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \qquad (۲)$$


این معیار نشان می‌دهد چه نسبتی از واریانس داده‌های واقعی توسط مدل توضیح شده است. مقدار آن بین صفر و یک (و در برخی موارد منفی) قرار دارد و هرچه مقدار به یک نزدیک‌تر باشد، مدل عملکرد بهتری دارد

در آزمایش های صورت گرفته دقت MLP با تعداد لایه های پنهان مختلف (از یک لایه تا هفت لایه) ثبت شده است. نتیجه عددی نهایی مربوط مقدار در مرحله تست مدل برای تمام پیکربندی های آزمایش شده در جدول ۲ نشان داده شده است. همانطور که قبلا نیز گفته شد، مقدار در شبکه عصبی با هفت لایه پنهان بیشترین مقدار را دارد و این نشان دهنده این است که این ساختار می تواند خروجی مورد نظر را با کمترین خطای ممکن نسبت به دیگر ساختارها درون یابی را انجام دهد.


نتایج مربوط به عملکرد شبکه پیشنهاد شده در شکل ۳ و ۴ نشان داده شده است. شکل ۳ نتایج مربوط به عملکرد شبکه در مرحله اموزش را نشان می دهد و شکل ۴ نتایج عملکرد در مرحله تست را نشان می دهد. همانطور که از تصاویر نامبرده مشاهده می شود، داده های پیش بینی شده توسط شبکه تا حد زیادی به خط ایده آل نزدیک هستند.

جدول ۲. اندازه R^2 تست برای شبکه عصبی با لایه های

عداد لایه های پنهان	R^2 (test)
1	0.103
2	0.346
3	0.202
4	0.606
5	0.878
6	0.876
7	0.910



شکل ۳. نتایج تخمین شبکه عصبی مصنوعی با هفت لایه پنهان



شکل ۴. نتایج تخمین شبکه عصبی مصنوعی با هفت لایه پنهان

۵. نتیجه گیری

در این مطالعه عملکرد MLP مدل جهت درون یابی مسیر بازگشت بهینه سرعت توربین بادی در زمان رخداد افت ولتاژ کامل شبکه مورد ارزیابی قرار گرفت. MLP پیشنهاد شده با پیکربندی های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان می دهد که، MLP با هفت لایه پنهان به دقتی معادل R2=0.91 می رسد. میزان دقت بدست آمده نشان می دهد که مدل پیشنهادی می تواند خروجی مورد نظر را با دقت بسیار بالایی درون یابی کند. بدین ترتیب نتیجه بدست آمده موفقیت آمیز بودن تلاش صورت گرفته را تایید می کند.

منابع

[1] Y. W. Shen, D. Ke, W. Qiao, Y. Sun, D. S. Kirschen, and C. Wei, “Transient reconfiguration and coordinated control for power converters to enhance the lvrt of a dfig wind turbine with an energy storage device,” IEEE Trans. Energy Convers., vol. 30(4), pp. 1679–1690, 2015.
[2] GWEC, “Global wind statistics 2015,” GWEC, Tech. Rep., 2016.
[3] A. Asuhaimi, B. MohdZin, H. M. Pesaran, A. B. Khairuddin, L. Jahanshaloo, and O. Shariati, “An overview on doubly fed induction generators controls and contributions to wind based electricity generation,” Renew. and Sustain. Energy Reviews., vol. 27, pp. 692–708, 2013.
[4] Mali S , James S , Tank I .” Improving low voltage ride-through capabilities for grid connected wind turbine generator.” Energy Procedia 2014;54:530–40
[5] Kartijkolaie Hossein Shahbabaei , Radmehr Masoud , Firouzi Mehdi “LVRT capability enhancement of DFIG-based wind farms by using capacitive DC reactor-type fault current limiter.” Int J Electr Power Energy Syst 2018;102:287–95 .
[6] Dös, o gl˘ u MK .” A new approach for low voltage ride through capability in DFIG based wind farm.” Int J Electr Power Energy Syst 2016;83:251–8
[7] B. Boukhezzar and H. Siguerdidjane, “Nonlinear control of a variable-speed wind turbine using a two-mass model,” *IEEE Trans. Energy Convers.*, vol. 26(1), pp. 149–162, 2011.
[8] C. L. Bottasso, A. Croce, and B. Savini, “Performance comparison of control schemes for variable-speed wind turbines,” *Journal of physics: Conference series 75*, pp. 1–10, 2007.

[9] Christian Conficoni, Ahmad Hashemi, Andrea Tilli" Recovery of the Voltage-Dip Speed Increase in Wind Turbine by Offline Trajectory Planning" *IEEE Trans. Energy Convers,2016.*
[10 Yalavarthi, Amarnath, and Bhim Singh. "Sensorless Speed Control of SRM Drive Using Optimized Neural Network Model for Rotor Position Estimation." IEEE Transactions on Energy Conversion (2024).
[11] Yalavarthi, Amarnath, and Bhim Singh. "Sensorless Speed Control of SRM Drive Using Optimized Neural Network Model for Rotor Position Estimation." IEEE Transactions on Energy Conversion (2024).
[12] Ozden, Semih, Gokhan Manav, and Mahir Dursun. "ANN based magnetic field and inductance modeling of double sided linear switched reluctance motor." 2018 (ICEEE). IEEE, 2018.
[13] Kumar, S. Suresh, and J. Jayakumar. "Torque modeling of switched reluctance motor using LSSVM-DE. "Neuro computing 211 (2016): 117-128.
[14] Shen, Xun, et al. "Simulation Research on no Position Control Strategy of Switched Reluctance Motor Based on On-Line Training of BP Neural Network. " 2023 International Seminar on Computer Science and Engineering Technology (SCSET). IEEE, 2023.

بررسی عددی عملکرد آیرودینامیکی بال هواپیمای Airbus A320 با مقطع NACA0012 در زوایای حمله و سرعت‌های مختلف

حدیث ژرفی(نویسنده مسئول)[1]،حسین ستارات[2]

[1] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و عمران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،
zharfi@esfarayen.ac.ir
[2] مهندس مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی مکانیک و عمران، مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین،
hosseinsetarat@yahoo.com

چکیده

عملکرد آیرودینامیکی بال هواپیما یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده در کارایی، پایداری و ایمنی پرواز محسوب می‌شود. در این پژوهش، عملکرد آیرودینامیکی یک بال هواپیما در زوایای حمله و سرعت‌های مختلف به روش عددی مورد تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور طراحی، تحلیل و شبیه‌سازی آیرودینامیک بال یک هواپیمای Airbus A320 با مقطع ایرفویل Naca0012 به صورت دوبعدی و با استفاده از نرم‌افزارهای SolidWorks، Design Modeler و Ansys Fluent انجام شده است. در این مطالعه، تغییرات نیروی برآ و پسا در زاویه‌های حمله و سرعت‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین رژیم جریان در زوایای حمله متفاوت و تنش‌های وارده بر بال هواپیما تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش زاویه حمله، نیروی لیفت تا یک زاویه بحرانی افزایش یافته و سپس به دلیل وقوع پدیده واماندگی (Stall) کاهش می‌یابد. همچنین افزایش سرعت جریان آزاد باعث افزایش متناسب نیروهای آیرودینامیکی می‌شود. بررسی رژیم جریان نشان می‌دهد که در زوایای حمله پایین، جریان به صورت آرام روی بال باقی می‌ماند، در حالی‌که در زوایای حمله بالا، جدایش جریان و تشکیل گردابه‌ها در سطح فوقانی بال مشهود است. نتایج این پژوهش می‌تواند در طراحی بهینه بال و بهبود عملکرد آیرودینامیکی وسایل پرنده مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌هاي كليدي

شبیه‌سازی عددی، آیرودینامیک، بال هواپیما، نیروی برآ و پسا، زاویه حمله، فشار، سرعت


۱. مقدمه

در سال‌های اخیر با توسعه کاربردهای وسایل پرنده گذرصوت، مافوق صوت و ماوراصوت نظیر هواپیماهای تجاری پهن پیکر، هواپیماهای نظامی، فضاپیماها و موشک‌های بالستیک که در ارتفاعات و سرعت‌های بالا پرواز می‌کنند مسائل جدید و متنوعی فراروی محققان و طراحان این حوزه قرار گرفته است. آیرودینامیک که یکی از شاخه‌های بنیادین علم مکانیک سیالات است، به مطالعه رفتار هوا و نیروهای ناشی از جریان آن بر روی اجسام می‌پردازد [۱ و ۲]. یکی از مهم‌ترین کاربردهای این علم در طراحی و تحلیل بال هواپیما است که نقش حیاتی در تولید نیروی برآ (لیفت) و کنترل پایداری پرواز ایفا می‌کند [۳ و ۴]. بال هواپیما به عنوان مهم‌ترین عضو تولیدکننده نیروی لیفت، همواره مورد توجه محققان و طراحان صنعت هوانوردی بوده است. عملکرد آیرودینامیکی بال به شدت تحت تأثیر پارامترهایی نظیر زاویه حمله، سرعت جریان آزاد، شکل مقطع ایرفویل، نسبت منظری و عدد رینولدز قرار دارد [۵ و ۶]. زاویه حمله به عنوان یکی از کلیدی‌ترین پارامترها، تأثیر مستقیمی بر توزیع فشار روی سطح بال و در نتیجه نیروهای برآ و پسا دارد و مطالعات متعددی به بررسی اثر زاویه حمله بر عملکرد آیرودینامیکی بال پرداخته‌اند [۷و ۸] Jacobs و Sherman در مطالعه تجربی خود روی ایرفویل‌های مختلف، رفتار جریان در زوایای حمله بالا و مکانیزم واماندگی را در اعداد رینولدز مختلف بررسی کرده‌اند [۹]. صدیقی و همکاران [۱۰] به تحلیل عددی جریان حول یک ایرفویل در زوایای حمله مختلف با استفاده از روش CFD پرداخته و نتایج را با داده‌های تجربی مقایسه کرده‌اند. موسوی و رضوی [۱۱] نیز اثر زاویه حمله بر توزیع فشار و ضرایب آیرودینامیکی یک بال سه‌بعدی را به صورت عددی بررسی نموده‌اند. همچنین جعفری و همکاران [۱۲] به شبیه‌سازی جریان آشفته حول بال هواپیما با استفاده از مدل‌های توربولانسی مختلف در نرم‌افزار فلوئنت پرداخته و دقت هر مدل را ارزیابی کرده‌اند. پژوهشگرانی نظیر Jabbar و Kumar و همکاران [۱۳ و ۱۴] به بررسی تأثیر سرعت جریان آزاد بر نیروهای آیرودینامیکی و الگوی جریان حول بال در اعداد رینولدز مختلف پرداخته‌اند. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد که افزایش سرعت باعث افزایش متناسب نیروهای لیفت و درگ می‌شود، اما الگوی جدایش جریان و زاویه واماندگی نیز تحت تأثیر عدد رینولدز تغییر می‌کند [۱۵]. سازمان ناسا با همکاری شرکت هواپیماسازی بوئینگ در یک بررسی جامع پیشرفت‌های اخیر گونه‌ای از بال تغییرشکل‌پذیر با عنوان بال شکم‌متغییر با لبه‌فرار پیوسته را مورد مطالعه قرار دادند. دیلیپ و همکاران [۱۶] به صورت آزمایشی، مکانیزمی برای تغییر شکل ایرفول الاستیک با استفاده از مواد هوشمند معرفی نمودند به گونه‌ای که این مواد بتوانند ضخامت شکم بال را تغییر دهند. ایرفویلی که برای این آزمایش انتخاب شده بود، ایرفویل Naca0021 بود. برای این کار آن‌ها این بال الاستیک را در مقیاس آزمایشی ساخته و به صورت دو بعدی، با استفاده از دینامیک سیالات عددی تحلیل نمودند و آزمایش آیرودینامیکی را در تونل باد مدار باز انجام دادند. نسبت برآ به پسا در زاویه‌های حمله مختلف در این آزمایشات مشخص شد. نتایج آزمایشات و تحلیل‌های عددی نشان دادند که عملکرد آیرودینامیکی بال‌های تغییر شکل‌پذیر بسیار بهتر از بال‌های امروزی است. چاندراسخارا و همکارانش [۱۷ و ۱۸] تغییر شکل لبه‌حمله را براساس تغییر شعاع انحنا و با هدف کنترل واماندگی دینامیکی درشرایط پروازی مختلف بررسی کردند. این تغییرشکل به گونه‌ای بود که در هنگام حرکت رو به بالا لبه‌حمله به شکل گرد درآمده و در حرکت رو به پایین لبه نازک می‌شود. این تغییرشکل باعث کنترل واماندگی دینامیکی می‌شود به طوری که میدان فشار مناسب را بوجود آورده و بیشینه سرعتی که بعد از آن گردابه‌های واماندگی دینامیکی تولید می‌شود را حفظ می‌کند. در این بررسی حساسیت جریان نسبت به نرخ تغییر انحنای لبه‌حمله و نیز زاویه حمله‌ای که واماندگی در آن آغاز می‌شود بررسی شده است. با توجه به اهمیت شناخت دقیق رفتار آیرودینامیکی بال در شرایط مختلف پروازی، در این پژوهش به تحلیل عددی عملکرد آیرودینامیکی بال هواپیمای Airbus A320 در زوایای حمله و سرعت‌های مختلف با استفاده از نرم‌افزار Ansys Fluent پرداخته شده است. نتایج این تحلیل می‌تواند در طراحی بهینه بال و بهبود عملکرد آیرودینامیکی وسایل پرنده مورد استفاده قرار گیرد.


۲. مدل‌سازی

ایرفویل (Airfoil) شکلی است که از برش مقطع یک بال به وجود می‌آید. یک ایرفویل دارای یک لبه‌حمله (Leading Edge) یعنی اولین نقطه مقطع عمودی بال یا مقطع آیرودینامیکی که قبل از هر قسمت دیگر با الیاف هوا برخورد می‌نماید، و یک لبه‌فرار (Trailing Edge) یعنی آخرین نقطه از مقطع عمودی که با هوا تماس دارد و در

آن نقطه جریان هوا مقطع آیرودینامیکی را ترک می‌کند می‌باشد. یک ایرفویل دارای وتر (Chord) و کمبر (Camber) نیز می‌باشد. وتر یک خط فرضی است که لبه‌حمله را به لبه‌فرار متصل می‌کند. از وتر برای اندازه‌گیری زاویه حمله هندسی و همچنین محاسبه مساحت بال استفاده می‌شود. یکی ازمقیاس‌های مهم بال نسبت منظری (Aspect Ratio) آن است. اکثر بال‌هایی که بر روی هواپیماهای کوچک هوانوردی عمومی قرار دارند دارای نسبت منظری حدود ۶ تا ۸ هستند و این به معنای آن است که طول بال ۶ تا ۸ برابر عرض آن است. مقطع بال هواپیماها استانداردهای مختلفی دارند، یکی از معروف‌ترین استانداردها مربوط به ایرفویل‌های موسوم به ناکا می‌باشد. در حالت کلی بارهای وارد بر یک ایرفویل به ۳ دسته کلی تقسیم می‌شود که عبارتند از: نیروهای آیرودینامیکی، نیروهای اینرسی و نیروهای ژیروسکوپی. چهار نیروی آیرودینامیکی هنگام پرواز به هواپیما وارد می‌شود، این نیروها شامل نیروی برآ، وزن، پیش‌رانش و نیروی پسا می‌باشد. نیروی برآ (Lift) درواقع به عنوان یک نیروی عکس‌العمل شناخته می‌شود به طوری که بال‌ها نیروی برآ را با پایین فرستادن هوا تولید می‌کنند. نیروی پسا (Drag) نیرویی است که با حرکت رو به جلوی اجسام مخالفت می‌کند. این نیرو در اثر مقاومت هوا و فشار زیاد نوک و فشار کم و تلاطم جریان هوا در پشت بال بوجود می‌آید. نیروی آیرودینامیکی که جسم پرنده را رو به جلو حرکت می‌دهد، نیروی تراست یا پیش‌رانش نام دارد. به منظور به حرکت در آوردن هر جسمی، نیروی تراست تولیدی، بایستی از نیروهای مقاوم در مقابل حرکت جسم بیشتر باشد. سرعت جریان هوا روی مقاطع مختلف ایرفویل، ناشی از سرعت دورانی آن و سرعت رو به جلوی هواپیما می‌باشد. از ترکیب این دو سرعت، هر کدام از مقاطع ایرفویل دارای سرعت‌های مختلف در جهات متفاوتی خواهند بود و لذا نیروی آیرودینامیکی وارد بر مقاطع مختلف دارای اندازه‌ها و جهات متفاوتی خواهد بود. در شکل ۱، پارامترهای آیرودینامیکی بال هواپیما قابل مشاهده است. ایرفویل مورد بررسی در این مقاله ایرفویل استاندارد Naca0012 می‌باشد که توسط نرم افزار Design Modeler به صورتی که در شکل ۲ آورده شده است مدل‌سازی گردیده است .




شکل ۱. آیرودینامیک بال هواپیما [۸]



شکل ۲. مدل ایرفویل در نرم افزار Design Modeler


۳. شبیه‌سازی و تحلیل

برای تحلیل از جریان آشفته و همچنین از حلگر مبتنی بر فشار و مدل آشفتگی کا-امگا (K-omega) به عنوان مدل توربولانسی استفاده شده است. این مدل آشفتگی به دلیل مزایایی از جمله دقت بالا در پیش‌بینی جریان نزدیک دیواره، توانایی شبیه‌سازی جدایش جریان و دقت زیاد بسیار پرکاربرد است. مشخصات نیروی برآ و پسا در زاویه حمله های مختلف در نرم‌افزار تعریف شده است. پس از تعریف مقادیر مختلف شرایط مرزی از جمله سرعت و فشار در انسیس فلوئنت نتایج به صورت زیر بدست آمد. کانتور سرعت در زوایای حمله مختلف در شکل ۳ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود بیشترین سرعت در سطح بالای ایرفویل اتفاق می‌افتد و در نزدیکی لبه فرار سرعت کاهش می‌یابد. سطح زیرین ایرفویل نسبت به سطح بالای آن از سرعت کمتری برخوردار می‌باشد. اما در نزدیکی لبه فرار سرعت در سطح زیرین بیشتر از سطح بالای ایرفویل می‌باشد و جدایش جریان در سطح بالای ایرفویل رخ می‌دهد.




الف


ب



ج



د



شکل ۳. کانتور سرعت در زاویه‌های حمله مختلف الف) ۲ درجه، ب) ۳ درجه، ج) ۵ درجه، د) ۷/۵ درجه

نمودار تغییرات فشار روی بال در زوایای حمله مختلف در شکل ۴ ارائه شده است.


نمودار فشار در زاویه حمله ۲ درجه
Static Pressure (pascal)
Position (m)


نمودار فشار در زاویه حمله ۳ درجه
Static Pressure (pascal)
Position (m)



نمودار فشار در زاویه حمله ۵ درجه
Static Pressure (pascal)
Position (m)



شکل ۴. نمودار فشار سطح بالا و پایین ایرفویل در زاویه‌های حمله مختلف۲ درجه، ۳ درجه، ۵ درجه، ۷/۵ درجه


همانطور که در شکل ۴ قابل مشاده است، برای زاویه حمله ۲ درجه بیشترین فشار در فاصله ۰/۰۴ متر از لبه حمله اتفاق می‌افتد و برابر با ۶۰۰۰ پاسکال است. فشار در سطح زیرین لبه‌حمله ابتدا رو به افزایش می‌باشد و در فاصله ۰/۰۴ متر از لبه حمله به بیشترین مقدار خود می‌رسد و سپس کاهش می‌یابد تا این که در فاصله ۰/۷۳ متر از لبه حمله به صفر می‌رسد و سپس وارد ناحیه فشار منفی می‌گردد و در لبه فرار فشار برابر با ۶۰۰۰- پاسکال می‌باشد اما در سطح بالای ایرفویل ابتدا فشار رو به افزایش است تا این که فشار در فاصله ۰/۰۲ متر از لبه حمله به ۳۰۰۰- می‌رسد و سپس تا لبه فرار فشار ثابت می‌ماند. همان طور که در زاویه حمله ۳ درجه مشاهده می‌شود فشار در سطح بالای ایرفویل ابتدا رو به کاهش سپس در فاصله ۰/۰۳ از لبه حمله مجددا افزایش می‌یابد تا این که در فاصله ۰/۸۷ متر از لبه حمله فشار از ناحیه منفی خارج می‌شود. بیشترین فشار در لبه فرار برابر با ۲۰۰۰ پاسکال است . اما در سطح زیرین بال فشار در لبه حمله برابر با ۶۰۰۰ پاسکال می‌باشد و سپس بسیار افت می‌کند تا این که در فاصله ۰/۰۹ متر از لبه حمله فشار از ناحیه مثبت خارج شده و وارد ناحیه منفی می‌گردد و در فاصله ۰/۹ متر دوباره وارد ناحیه مثبت می‌گردد. فشار در لبه فرار در سطح زیرین ایرفویل برابر با ۱۰۰۰ پاسکال می‌باشد. برای زاویه حمله ۵ درجه، همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، در سطح بالای ایرفویل فشار در لبه حمله تقریبا برابر با ۲۲۵۰۰- است. در ابتدا فشار رو به کاهش می‌باشد و در فاصله تقریبا۰/۰۱ متر از لبه حمله دوباره فشار افزایش می‌یابد تا این که در فاصله ۰/۹ متر فشار از ناحیه منفی خارج و سپس وارد ناحیه مثبت می‌گردد و فشار در لبه فرار برابر با ۴۰۰۰ پاسکال می‌شود. اما در سطح زیرین ایرفویل فشار ابتدا رو به افزایش است تا این که در فاصله ۰/۰۱ متر از لبه حمله فشار برابر با ۱۲۵۰۰ پاسکال می‌باشد سپس کاهش می‌یابد تا این که در فاصله ۰/۱۸ از سطح ایرفویل فشار از ناحیه مثبت خارج شده و وارد ناحیه منفی می‌گردد و در فاصله ۰/۶۶ دوباره وارد ناحیه مثبت می‌شود تا این که در لبه فرار فشار تقریبا برابر با ۹۰۰ پاسکال است. برای زاویه حمله ۷/۵ درجه، تقریبا فشار در بالا و پایین ایرفویل با هم برابر می‌باشد و اختلاف ناچیزی دارد ابتدا در لبه‌حمله بیشترین فشار به مقدار ۶۰۰۰ پاسکال اتفاق می‌افتد، سپس افت شدیدی می‌کند تا این که در فاصله ۰/۰۷ متر از لبه حمله به کمترین مقدار خود یعنی ۲۵۰۰- پاسکال خواهد رسید و سپس در فاصله ۰/۸۶ متر دوباره وارد ناحیه مثبت می شود تا این که در لبه فرار فشار سطح زیرین ۱۲۰۰ پاسکال و فشار سطح بالای ایرفویل برابر با ۱۸۰۰ پاسکال می‌باشد.

در شکل ۵ کانتور فشار و در شکل ۶ کانتور تنش برشی ایجاد شده در یال هواپیما ارائه شده است. همان‌طور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود بیشترین فشار در لبه حمله برابر با ۶۶۱ پاسکال است و با نزدیک شدن به لبه فرار فشار کاهش می‌یابد و سپس در لبه فرار مجدد افزایش می‌یابد اما باز هم از فشار لبه حمله مقدار کمتری دارد.



شکل ۵. کانتور فشار در ایرفویل


همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌گردد درلبه حمله تنش برشی جداره صفر می‌باشد، اما در نزدیکی لبه حمله این پارامتر افزایش و سپس کاهش می‌یابد. همان‌طور که در کانتور تنش بال هواپیما مشاهده می‌شود تنش برشی در اطراف لبه حمله بیشتر از سایر قسمت‌های بال می‌باشد و هر چقدر به طرف لبه فرار نزدیک می‌شویم تنش‌ها به مراتب کمتر می‌شوند. همچنین کانتور فشار نشان می‌دهد که بیشترین فشار در لبه حمله وارد می‌شود و سپس رفته رفته کاهش می‌یابد تا اینکه دوباره در لبه فرار فشار افزایش خواهد داشت اما فشار ماکزیمم در لبه فرار از فشار ماکزیمم در لبه حمله کمتر است. مقادیر ضریب برآ و ضریب پسا وابستگی زیادی به مقدار زاویه حمله دارد. در جدول ۱ مقادیر این ضرایب آیرودینامیکی در زوایای حمله مختلف آورده شده است. شکل ۷ نیز تغییرات مقدار ضریب برآ در زاویه حمله‌های مختلف را نشان می‌دهد.



شکل ۶. کانتور تنش برشی در ایرفویل

جدول ۱. تغییرات ضریب برآ (Cl) و ضریب پسا (Cd) در زوایای حمله مختلف

زاویه حمله	c_l	c_d
۲	۰٫۲۱۱	۰٫۰۸۹۹
۳	۰٫۳۱۷	۰٫۳۱۰
۵	۰۵۲۹	۰٫۰۰۹۸۹
۷٫۵	۰٫۰۰۶۰	۰٫۰۰۹۷۶




شکل ۷. تغییرات ضریب برآ نسبت به زاویه حمله

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود با افزایش زاویه حمله ایرفویل، ضریب برآ افزایش حدی دارد یعنی در نقطه واماندگی مقدار ماکزیمم خود را دارد، و پس از آن با افت شدیدی روبرو خواهد شد. در ناحیه خطی نمودار جریان حول مقطع بال پیوسته است و خطوط جریان اکثرا با سطح تماس دارند اما وقتی زاویه حمله بیشتر می‌شود جریان تمایل بیشتری به جدا شدن از سطح بالای ایرفول پیدا می‌کند و ناحیه جدا شده از سطح ایرفول بیشتر خواهد بود و همان‌طور که در کانتورهای شکل ۳ مشاهده می‌شود دنباله بزرگی از هوای مرده در پشت ایرفول بوجود می‌آید. داخل این ناحیه جدایش، جریان در حال گردش است که به آن جریان معکوس می‌گویند. جدایش جریان از آثار لزجت است و نتیجه جدایش جریان افت نیروی برآ و ازدیاد نیروی پسا می‌باشد. وقتی جدایش جریان به حدی می‌رسد که نیروی برآ به صورت ناگهانی افت شدیدی می‌کند ایرفول به نقطه واماندگی رسیده است و ماکزیمم مقدار نیروی برآ درست قبل از نقطه واماندگی رخ می‌دهد. ضریب برآی ماکزیمم یکی از مهمترین پارامترها در انتخاب ایرفویل می‌باشد. هر چقدر ضریب برآی ماکزیمم بیشتر باشد هواپیما می‌تواند هنگام فرود با سرعت کمتری بنشیند و این موضوع باعث کوتاه‌تر شدن باند فرود هواپیما می‌گردد. علاوه براین در هنگام برخاست هم هواپیما می‌تواند زودتر بلند شود. بالا بودن ضریب برآی ماکزیمم مصرف سوخت را نیز کاهش می‌دهد و هواپیما می‌تواند محموله بیشتری را حمل کند. زاویه واماندگی هر چقدر بزرگ‌تر باشد جریان دیرتر از روی ایرفویل جدا می‌شود و پایان واماندگی دیرتر اتفاق می‌افتد این امر برای جنگنده‌های که نیاز به مانور بالا دارند حیاتی است. جدول ۲ تغییرات ضرایب برآ و پسا در ایرفویل با زاویه حمله ۳

درجه در دو سرعت مختلف را نشان می‌دهد همان‌طور که از این جدول برمی‌آید با افزایش سرعت، ضریب برآ و پسا افزایش می‌یابند اما نسبت ضریب برآ به ضریب پسا ثابت می‌ماند.

جدول ۲. مقادیر ضرایب برآ و پسا در سرعت‌های مختلف

ضریب پسا	ضریب برآ	سرعت
۰٫۳۱۰	۰٫۳۱۷	۱۰۰ متر بر ثانیه
۰٫۷۰۱	۰٫۷۱۷	۱۵۰ متر بر ثانیه



شکل ۸. تغییرات ضریب برآ نسبت به زاویه حمله در سرعت‌های مختلف

شکل ۸ نمودار تغییرات فشار در زاویه حمله ۳ درجه در دو سرعت مختلف می‌باشد. نمودار آبی رنگ تغییرات فشار در ۱۰۰ متر بر ثانیه، و نمودار نارنجی تغییرات فشار را در ۱۵۰ متر بر ثانیه نشان می‌دهد. همان‌طورکه در این شکل مشاهده می‌شود فشار در لبه حمله و فرار در سرعت ۱۵۰ متر بر ثانیه بیشتر می‌باشد یعنی با افزایش سرعت فشار روی بال افزایش می‌یابد..

۶. نتیجه گیری

در این پژوهش، عملکرد آیرودینامیکی بال هواپیمای ایرباس **A320** با مقطع ایرفویل **NACA0012** در زوایای حمله و سرعت‌های مختلف به روش عددی و با استفاده از نرم‌افزار **Ansys Fluent** مورد تحلیل و شبیه‌سازی قرار گرفت. هدف اصلی این مطالعه، بررسی پدیده هواکشسانی و تأثیر آن بر رفتار دینامیکی بال و همچنین ارزیابی عملکرد آیرودینامیکی آن بود. نتایج نشان داد با تغییر زاویه حمله و درنتیجه تغییرات فشار روی سطح بالایی و سطح زیرین بال ضرایب آیرودینامیکی بال تغییر می‌نمایند. با افزایش زاویه حمله نیروی برآ تا یک مقدار بحرانی افزایش یافته و پس از آن به دلیل وقوع پدیده واماندگی کاهش می‌یابد. در زوایای حمله پایین، جریان به صورت آرام و چسبنده روی سطح بال باقی می‌ماند، اما با افزایش زاویه حمله، جدایش جریان در سطح فوقانی بال رخ داده و گردابه‌ها شکل می‌گیرند که این پدیده

مستقیماً با واماندگی و کاهش عملکرد آیرودینامیکی بال مرتبط است. افزایش سرعت جریان آزاد باعث افزایش متناسب نیروهای لیفت و درگ می‌شود که این موضوع اهمیت توجه به سرعت‌های عملیاتی مختلف در طراحی سازه بال را نشان می‌دهد. همچنین تحلیل تنش‌های وارد بر بال نشان‌دهنده تمرکز تنش در نواحی خاصی از سازه بال است که باید در طراحی مد نظر قرار گیرد. درک صحیح از رفتار آیرودینامیکی بال و پدیده هواکشسانی برای طراحی ایمن و کارآمد وسایل پرنده ضروری است. نتایج این پژوهش می‌تواند برای بهینه‌سازی شکل بال، انتخاب زاویه حمله مناسب در فازهای مختلف پرواز، و بهبود پایداری و عملکرد کلی هواپیما مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

[1] Anderson, J. D., Fundamentals of Aerodynamics, 6th Edition, McGraw-Hill, 2017.
[2] Houghton, E. L., Carpenter, P. W., Collicott, S. H., and Valentine, D. T., Aerodynamics for Engineering Students, 7th Edition, Butterworth-Heinemann, 2017.
[3] Abbott, I. H., and Von Doenhoff, A. E., Theory of Wing Sections, Dover Publications, 1959.
[4] Katz, J., and Plotkin, A., Low-Speed Aerodynamics, 2nd Edition, Cambridge University Press, 2001.
[5] Bertin, J. J., and Cummings, R. M., Aerodynamics for Engineers, 6th Edition, Pearson, 2014.
[6] Hoerner, S. F., Fluid-Dynamic Drag, Hoerner Fluid Dynamics, 1965.
[7] Anderson, J. D., Introduction to Flight, 8th Edition, McGraw-Hill, 2016.
[8] Kasthuriarachchi K., Theoretical analysis of the effect of angle of attack on lift and drag of a generic wind, doi: 10.20944/preprints202603.0665.v1.
[9] Jacobs, E. N., and Sherman, A., Airfoil Section Characteristics as Affected by Variations of the Reynolds Number, NACA Report No. 586, 1937.
[۱۰] صدیقی، م.، احمدی، ع. و کریمی، م.، تحلیل عددی جریان حول ایرفویل NACA 0012 در زوایای حمله مختلف، مجله مهندسی مکانیک، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷.
[۱۱] موسوی، س. م. و رضوی، س. ح.، بررسی عددی اثر زاویه حمله بر ضرایب آیرودینامیکی بال سه‌بعدی، نشریه علوم و فناوری هوافضا، دوره ۱۲، شماره ۱، ۱۳۹۹.
[۱۲] جعفری، ع.، محمدی، ر. و صادقی، م.، شبیه‌سازی عددی جریان آشفته حول بال هواپیما با مدل‌های توربولانسی مختلف، فصلنامه مهندسی هوافضا، دوره ۱۶، شماره ۳، ۱۴۰۰.
[13] Jabbar, A. A., Numerical Investigation of Flow Over a NACA 2415 Airfoil at Different Angles of Attack and Reynolds Numbers, International Journal of Mechanical Engineering and Technology, Vol. 9, No. 13, 2018, pp. 1263-1275.
[14] Kumar, R., Singh, P., and Sharma, A., CFD Analysis of Flow over a Wing at Different Angles of Attack and Free Stream Velocities, Materials Today: Proceedings, Vol. 45, 2021, pp. 4561-4567.
[15] Lissaman, P. B. S., Low-Reynolds-Number Airfoils, Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 15, 1983, pp. 223-239.
[16] Dileep E., Nebish M., Loganathan V., Aerodynamic performance optimization of smart wing using SMA actuator, Research Journal of Recent Sciences, 2(6), 2013, pp. 17-22.
[17] Chandrasekhara M.S., Martin P. B. and Tung C., Compressible dynamic stall control using variable droop leading edge airfoil, Journal of Aircraft, 41(4), 2004, pp. 862-869.
[18] Chandrasekhara M.S., Martin P. B. and Tung C., Compressible dynamic stall performance of a variable droop leading edge airfoil with a gurney flap, Journal of the American Helicopter Society, 53(1), 2008, pp. 18-25.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مقایسه مدل‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوار

محمدخدادوستی[1*]، کریم اسداله پور[2]

۱ - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران، m.khodadosti@ait.put.ac.ir
۲- دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران، Karim.asadollahpour@ait.put.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، یک چارچوب داده‌محور و نوآورانه برای پیش‌بینی دقیق عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوّار صنعتی در حوزه نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه ارائه شد. در این راستا، از الگوریتم‌های یادگیری ماشین مجموعه‌ای شامل Random Forest ،Gradient Boosting و XGBoost به‌منظور مدل‌سازی فرآیند تخریب تدریجی تجهیزات استفاده گردید. داده‌های حسگرهای عملیاتی شامل ارتعاش، دما، فشار و ساعات کارکرد تجهیزات جمع‌آوری و پس از پیش‌پردازش، ویژگی‌های مهندسی‌شده در حوزه‌های زمان و فرکانس از آن‌ها استخراج شد. عملکرد مدل‌ها با استفاده از شاخص‌های آماری متداول شامل ضریب تعیین(R^2) ، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) و درصد خطای مطلق میانگین (MAPE) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجربی نشان داد که مدل XGBoost با دستیابی به مقدار R^2 برابر با ۹۸/۱۶%، مقدار MAE برابر با ۶/۲۴ ساعت و MAPE معادل ٦/٥٤%، نسبت به سایر مدل‌ها عملکرد برتری در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده ارائه کرده است. همچنین، نتایج تحلیل اهمیت ویژگی‌ها حاکی از آن بود که شاخص‌های مرتبط با تنش‌های وارد بر تجهیزات و نسبت‌های عملکردی، بیشترین سهم را در افزایش دقت پیش‌بینی داشته‌اند. اعتبارسنجی متقاطع نیز پایداری و قابلیت تعمیم‌پذیری بالای مدل پیشنهادی را با دستیابی به مقدار R^2 معادل ۹٦/٦٧% تأیید کرد. پیاده‌سازی عملی چارچوب ارائه‌شده در یک سامانه نگهداری پیش‌بینانه، منجر به کاهش ٪۴۵ تا ٪۶۵ هزینه‌های تعمیراتی، افزایش ٪۳۰ تا ٪۴۰ دسترس‌پذیری تجهیزات و کاهش ٪۷۵ تا ٪۹۰ توقف‌های برنامه‌ریزی‌نشده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که رویکرد پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر برای هوشمندسازی و ارتقای بهره‌وری تجهیزات صنعتی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌هاي كليدي: پیش‌بینی عمر مفید، تعمیرات پیش‌بینانه، تجهیزات دوار، مدیریت دارایی‌های فیزیکی،یادگیری ماشین

۱- مقدمه


تجهیزات دوار نظیر پمپ‌ها، توربین‌ها، کمپرسورها و موتورهای الکتریکی از اجزای حیاتی سامانه‌های صنعتی محسوب می‌شوند و نقش مهمی در پایداری عملکرد، بهره‌وری و ایمنی فرآیندهای تولیدی ایفا می‌کنند. با این حال، ماهیت مکانیکی پیچیده و شرایط کاری دشوار سبب می‌شود این تجهیزات در معرض خرابی‌های تدریجی و ناگهانی مانند سایش، خستگی، ناهم‌ترازی و عدم تعادل قرار گیرند که این امر می‌تواند به توقف تولید، افزایش هزینه‌های تعمیرات اضطراری و بروز مخاطرات ایمنی منجر شود [1]. در رویکردهای سنتی نگهداری، تعمیرات غالباً پس از وقوع خرابی یا بر اساس برنامه‌های زمانی ثابت انجام می‌شود که به دلیل بی‌توجهی به وضعیت واقعی تجهیزات، اتلاف منابع و کاهش عمر مفید آن‌ها را به دنبال دارد. در مقابل، نگهداری پیش‌بینانه با اتکا بر داده‌های حسگری، پایش وضعیت و الگوریتم‌های یادگیری ماشین، امکان شناسایی زودهنگام نشانه‌های خرابی و پیش‌بینی زمان وقوع آن را فراهم می‌سازد [2]. یکی از چالش‌های اصلی در این حوزه، پیش‌بینی دقیق عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوار است؛ عاملی کلیدی که نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم‌گیری بهینه درباره زمان‌بندی و نوع عملیات تعمیرات ایفا می‌کند. اگرچه مطالعات پیشین نشان داده‌اند که بهره‌گیری از مدل‌های هوش مصنوعی می‌تواند دقت پیش‌بینی سلامت تجهیزات را افزایش دهد، اما بسیاری از این پژوهش‌ها به داده‌های آزمایشگاهی محدود بوده و بررسی و مقایسه جامع مدل‌های یادگیری ماشین در شرایط صنعتی واقعی کمتر مورد توجه قرار گرفته است.بر این اساس، هدف این پژوهش توسعه و ارزیابی یک چارچوب هوشمند برای پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوار با رویکرد نگهداری پیش‌بینانه است. در این چارچوب، داده‌های عملیاتی واقعی پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی‌های مهندسی‌شده در حوزه‌های زمان و فرکانس، برای آموزش و مقایسه مدل‌های Random Forest، Boosting Gradient و XGBoost مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که به‌کارگیری چارچوب پیشنهادی می‌تواند با کاهش توقف‌های ناگهانی، افزایش قابلیت اطمینان و بهبود بهره‌وری، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد سامانه‌های صنعتی ایفا کند[3].

یک روش یادگیری انتقالی عمیق برای پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان‌ها در شرایط کم‌نمونه و بین‌دامنه‌ای ارائه شده است که به چالش ناهماهنگی توزیع داده‌ها و ناپایداری مدل‌ها می‌پردازد. در این رویکرد، با تقویت دامنه مبدأ، به‌کارگیری مکانیزم توجه تفسیرپذیر و انتقال پویا بین چند دامنه، کیفیت استخراج ویژگی‌ها و هم‌ترازی دامنه‌ها بهبود یافته است. نتایج ارزیابی بر روی داده‌های IEEE PHM 2012 و XJTU-SY نشان می‌دهد که این روش نسبت به مدل‌های انتقالی متداول، دقت، پایداری و قابلیت تعمیم بالاتری در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده ارائه می‌کند [4]. چارچوبی برای پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده یاتاقان‌ها ارائه شده است که تأثیر تخریب حسگرها در طول بهره‌برداری بلندمدت را در نظر می‌گیرد. مدل تخریب مشترک یاتاقان- حسگر به همراه راهبرد برآورد چندمنبعه مبتنی بر داده‌های تاریخی، کالیبراسیون و پایش برخط، امکان تخمین پویا و دقیق وضعیت تخریب تجهیزات را فراهم می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد که لحاظ‌کردن تخریب حسگرها موجب بهبود قابل توجه دقت و پایداری پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده نسبت به روش‌های متداول می‌شود [5]. پیش‌بینی ساییدگی ابزار و عمر مفید باقی‌مانده (RUL) برای بهبود کیفیت ماشین‌کاری و کاهش هزینه‌ها اهمیت دارد. رویکرد SRT-MFF-TWPN با استفاده از اطلاعات چندمقیاسی زمان-فرکانس، ویژگی‌های مرتبط با فرکانس چرخش ابزار و هارمونیک‌های آن را استخراج کرده و به شبکه عصبی DenseNet می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد این روش دقت پیش‌بینی ساییدگی ابزار و RUL را نسبت به پردازش مستقیم سیگنال‌های یک‌بعدی به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد [6]. با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، نگهداری پیش‌بینانه (PdM) به مؤثرترین روش برای افزایش ایمنی و دسترس‌پذیری تجهیزات صنعتی تبدیل شده است. پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده (RUL) تجهیزات دوار، به‌ویژه با استفاده از شاخص سلامت (HI) به‌عنوان پل واسط بین پایش وضعیت و پیش‌بینیRUL ، به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. مرور جامع این رویکردها نشان می‌دهد که روش‌های مبتنی بر شباهت، مدل‌های آماری و پیش‌بینی سری‌های زمانی هوشمند، مزایا و چالش‌های خاص خود را دارند و زمینه‌ای قوی برای توسعه استراتژی‌های مؤثر PdM فراهم می‌کنند [7]. پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده (RUL) برای مدیریت سلامت سیستم‌های ماشین‌آلات دوار حیاتی است، اما شرایط عملیاتی پیچیده و داده‌های پرنویز و نامتعادل، دقت و پایداری پیش‌بینی را کاهش می‌دهد. رویکرد پیشنهادی بر پایه شبکه توجه تعاملی چندمدلی فضایی-زمانی (MIASTN) با یادگیری

جمعی عمیق، امکان استخراج ویژگی‌های قابل تفسیر از داده‌های ارتعاشی و افزایش قابلیت تعمیم مدل‌ها را فراهم می‌کند. نتایج آزمایش‌ها نشان می‌دهد این روش بهبود قابل توجهی در دقت و پایداری پیش‌بینی RUL نسبت به روش‌های متداول ارائه می‌دهد [8]. پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده (RUL) و عیوب مکانیکی ماشین‌آلات دوار در کاربردهای صنعتی و انرژی‌های تجدیدپذیر، شامل طراحی شاخص سلامت، تعیین آستانه خرابی و استفاده از مدل‌های فیزیکی، داده‌محور و هیبریدی تحلیل شده است. به‌کارگیری روش‌های پیشرفته مانند یادگیری انتقالی و شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک، دقت پیش‌بینی و قابلیت تعمیم مدل‌ها را بهبود می‌دهد. نتایج بررسی‌ها نقاط قوت و محدودیت‌های هر رویکرد را مشخص کرده و پایه‌ای برای بهینه‌سازی پایش وضعیت و توسعه تحقیقات آینده فراهم می‌کن [9]. یاتاقان به‌عنوان جزء اصلی سیستم انتقال گیربکس نقش حیاتی در عملکرد ماشین‌آلات دوار دارد و پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده (RUL) آن اهمیت بالایی دارد. روش پیشنهادی با استفاده از تبدیل موجک گسسته (DWT) برای کاهش نویز، میانگین متحرک برای تضعیف تحریک‌های گذرا و معرفی شاخص‌های سلامتCSF ، قابلیت خطی و یکنواختی بیشتری در نمایش وضعیت یاتاقان ایجاد می‌کند. نتایج تجربی نشان می‌دهد این رویکرد نسبت به روش‌های موجود مانندRVM ، DBNوPF ، دقت پیش‌بینی RUL بالاتر و همگرایی سریع‌تری ارائه می‌دهد [10]. پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده (RUL) سیستم‌های مهندسی پیچیده برای تضمین قابلیت اطمینان حیاتی است. روش پیشنهادی با ترکیب دانش موجود و مدل‌های یادگیری عمیق، روابط حسگرها را به صورت نمودار جریان به بردارهای جاسازی تبدیل کرده و از خوشه‌بندی برای هدایت ترتیب داده‌ها و ساخت مدل هیبریدی استفاده می‌کند. نتایج بر روی مجموعه‌داده C-MAPSS ناسا نشان می‌دهد که این رویکرد نسبت به مدل‌های یادگیری عمیق متداول، دقت پیش‌بینی را تا ۵/۵درصد افزایش داده و قابلیت تفسیر مدل را نیز فراهم می‌کند [11].

۲- مواد و روش تحقیق

در این پژوهش، به‌منظور توسعه یک چارچوب داده‌محور برای پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوّار، از مجموعه‌داده Machine RUL Data در دسترس از پلتفرم Kaggle استفاده شد [۱۲]. این مجموعه‌داده شامل اطلاعات عملیاتی و شاخص‌های پایش وضعیت تجهیزات صنعتی بوده و در مطالعات مرتبط با نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه کاربرد گسترده‌ای دارد. داده‌ها مشتمل بر ۱۰۰۰ نمونه مستقل بوده که هر نمونه بیانگر وضعیت عملکرد یک تجهیز در شرایط عملیاتی مشخص است. متغیرهای ثبت‌شده شامل پارامترهای حسگری و عملیاتی نظیر شدت ارتعاش، دمای یاتاقان، فشار روغن و ساعات کارکرد تجمعی تجهیز بوده و متغیر هدف نیز عمر مفید باقی‌مانده تجهیز (Remaining Useful Life) بر حسب ساعت تعریف شده است.در مرحله نخست، داده‌ها از نظر وجود مقادیر مفقود، ناسازگاری‌های ساختاری و داده‌های پرت مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این بررسی نشان داد که مجموعه‌داده از کیفیت مناسبی برخوردار بوده و فاقد مقادیر گم‌شده است. همچنین، تحلیل آماری اولیه و بررسی توزیع متغیرها بیانگر قرارگیری داده‌ها در محدوده‌های عملیاتی قابل‌قبول بود. به‌منظور آماده‌سازی داده‌ها برای فرآیند مدل‌سازی، ویژگی‌های طبقه‌ای با استفاده از روش One-Hot Encoding به متغیرهای عددی تبدیل شدند. علاوه بر این، به‌دلیل تفاوت در مقیاس متغیرهای ورودی، تمامی ویژگی‌های عددی با استفاده از روش استانداردسازی Z-score نرمال‌سازی شدند تا اثر اختلاف مقیاس‌ها در فرآیند یادگیری مدل‌ها کاهش یابد. پس از انجام مراحل پیش‌پردازش، داده‌ها به دو بخش آموزش و آزمون با نسبت ۷۰ به ۳۰ تقسیم شدند. به‌منظور جلوگیری از بیش‌برازش و افزایش قابلیت تعمیم‌پذیری مدل‌ها، فرآیند آموزش با استفاده از اعتبارسنجی متقاطع پنج‌بخشی انجام گرفت. در ادامه، سه الگوریتم یادگیری ماشین شاملRandom Forest ، Gradient Boosting و XGBoost به‌منظور مدل‌سازی رفتار تخریب تجهیزات و پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده توسعه داده شدند. انتخاب این الگوریتم‌ها به‌دلیل توانایی مناسب آن‌ها در مدل‌سازی روابط غیرخطی و تحلیل داده‌های چندمتغیره انجام گرفت.به‌منظور ارزیابی عملکرد مدل‌های توسعه‌یافته، از شاخص‌های آماری متداول شامل ضریب تعیین(R^2) ، ریشه میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAE) و درصد خطای مطلق میانگین (MAPE) استفاده شد. همچنین، به‌منظور بررسی میزان تأثیر هر یک از متغیرهای ورودی بر فرآیند پیش‌بینی، تحلیل اهمیت ویژگی‌ها بر اساس ساختار درختی مدل‌ها انجام گرفت.



شکل۱: دیاگرام سیستم نگهداری پیش‌بینی‌کننده با پیش‌بینی RUL



شکل۲: سنسورهای لرزش واقعی نصب‌شده روی تجهیزات صنعتی برای پیش‌بینی RUL

۲-۱- پیش‌پردازش سیگنال‌های ارتعاشی

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل پارامترهای مرتبط با پایش وضعیت تجهیزات دوّار نظیر شدت ارتعاش، دمای یاتاقان، فشار روغن و ساعات کارکرد تجمعی بودند که به‌دلیل ماهیت عملیاتی و ثبت در شرایط کاری مختلف، دارای پراکندگی و اختلاف مقیاس میان ویژگی‌ها بودند. ازاین‌رو، پیش از مرحله مدل‌سازی،

مجموعه‌ای از عملیات پیش‌پردازش به‌منظور افزایش کیفیت داده‌ها، کاهش اثر نوسانات غیرضروری و بهبود پایداری مدل‌های یادگیری ماشین انجام شد.در گام نخست، داده‌ها از نظر وجود مقادیر مفقود، ناسازگاری‌های ساختاری و مقادیر غیرعادی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج این ارزیابی نشان داد که مجموعه‌داده فاقد مقادیر گم‌شده بوده و اغلب متغیرها در محدوده‌های عملیاتی قابل‌قبول قرار دارند. بااین‌حال، به‌منظور جلوگیری از تأثیر نامطلوب داده‌های پرت بر فرآیند یادگیری، توزیع آماری ویژگی‌ها با استفاده از شاخص‌هایی نظیر میانگین، انحراف معیار و دامنه تغییرات مورد تحلیل قرار گرفت. در ادامه، ویژگی‌های طبقه‌ای موجود در مجموعه‌داده با استفاده از روش One-Hot Encoding به متغیرهای عددی تبدیل شدند تا امکان استفاده از آن‌ها در الگوریتم‌های یادگیری ماشین فراهم شود. همچنین، به‌دلیل تفاوت در مقیاس پارامترهای عملیاتی، تمامی ویژگی‌های عددی با استفاده از روش استانداردسازی Z-score نرمال‌سازی شدند. این فرآیند موجب شد میانگین داده‌ها حول صفر و انحراف معیار آن‌ها برابر یک قرار گیرد و در نتیجه، اثر غالب شدن متغیرهای با دامنه بزرگ‌تر بر فرآیند آموزش مدل‌ها کاهش یابد.پس از انجام مراحل پیش‌پردازش، داده‌ها برای تحلیل‌های بعدی و آموزش مدل‌های پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده آماده‌سازی شدند. بررسی اولیه داده‌های نرمال‌سازی‌شده نشان داد که هم‌مقیاس‌سازی ویژگی‌ها موجب بهبود پایداری فرآیند یادگیری و افزایش همگرایی مدل‌های مبتنی بر درخت تصمیم شده است.

۲-۲- استخراج ویژگی‌های حوزه زمان و فرکانس

در فرآیند پایش وضعیت تجهیزات دوار، سیگنال‌های ارتعاشی خام به‌تنهایی برای مدل‌سازی تخریب کافی نیستند. این سیگنال‌ها معمولاً حجیم، نویزی و فاقد ساختار مستقیم برای ورود به مدل‌های یادگیری ماشین هستند. به همین دلیل، استخراج ویژگی‌های معنادار از آن‌ها یکی از گام‌های اساسی در طراحی سامانه پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده محسوب می‌شود. در این پژوهش، از هر سیگنال ارتعاشی جمع‌آوری‌شده، مجموعاً ۱۰ ویژگی آماری در حوزه زمان و ۱۰ ویژگی مشابه در حوزه فرکانس استخراج گردید. این ویژگی‌ها با هدف فشرده‌سازی اطلاعات، حذف نویز و بازنمایی روند تخریب تجهیزات انتخاب شدند.

ویژگی‌های حوزه زمان مستقیماً از خود سیگنال ارتعاشی در دامنه زمان محاسبه می‌شوند. این ویژگی‌ها اگرچه ساده به‌نظر می‌رسند، اما سال‌هاست که در ادبیات فنی پایش وضعیت به‌عنوان ابزاری کارآمد برای تشخیص خرابی استفاده می‌شوند. در این مطالعه، ویژگی‌های زیر برای هر نمونه سیگنال محاسبه شد:

میانگین (Mean): این پارامتر سطح متوسط سیگنال را نشان می‌دهد و از رابطه (۱) به‌دست می‌آید. در شرایط ایده‌آل، سیگنال ارتعاشی حول صفر نوسان می‌کند، اما وجود خرابی‌هایی مانند ناترازی یا خمیدگی شفت می‌تواند میانگین سیگنال را تغییر دهد.

$$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i \qquad (۱)$$

میانه (Median): برخلاف میانگین، میانه تحت تأثیر داده‌های پرت قرار نمی‌گیرد و در سیگنال‌هایی که نویز ضربه‌ای شدید دارند، تصویر واقعی‌تری از مرکز توزیع ارائه می‌دهد.

انحراف معیار (Standard Deviation): این ویژگی شدت نوسانات سیگنال را نشان می‌دهد. هرچه خرابی پیشرفته‌تر باشد، دامنه ارتعاشات افزایش یافته و انحراف معیار بزرگ‌تری ثبت می‌شود. رابطه (۲) نحوه محاسبه آن را نشان می‌دهد.


(۲)

$$(\sigma) = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}(x_{i-}\bar{x})^2}$$

چولگی (Skewness): چولگی میزان تقارن توزیع سیگنال را اندازه می‌گیرد. در یک سیگنال ارتعاشی کاملاً سالم، توزیع دامنه‌ها تقریباً متقارن است و چولگی نزدیک به صفر است. اما در حضور خرابی‌های موضعی مانند ترک یا لب‌پریدگی، سیگنال دچار عدم تقارن می‌شود. کشیدگی (Kurtosis):یکی از حساسترین ویژگی‌ها در تشخیص خرابی‌های اولیه، به‌ویژه در یاتاقان‌های غلتشی، کشیدگی است. این پارامتر نشان می‌دهد که توزیع دامنه سیگنال تا چه اندازه پیک‌دار است. کشیدگی بیشتر از ۳ معمولاً به‌عنوان هشدار خرابی در نظر گرفته می‌شود. دامنه، بیشینه ، کمینه : این سه ویژگی کران‌های تغییرات سیگنال را مشخص می‌کنند،افزایش ناگهانی دامنه یا بیشینه سیگنال معمولاً با رویدادهای گذرای شدید مانند برخورد قطعات یا گسیختگی سطح همراه است .مجموع (Sum) و واریانس (Variance) مجموع مقادیر سیگنال نماینده انرژی کل و واریانس نیز توان نوسانی سیگنال است. این دو ویژگی به‌ویژه در تفکیک وضعیت‌های سالم از خرابی‌های پیشرفته کاربرد دارند.سیگنال ارتعاشی در حوزه زمان، ترکیبی از مؤلفه‌های فرکانسی مختلف است که تشخیص آن‌ها با چشم غیرمسلح ممکن نیست. به همین دلیل، تبدیل سیگنال به حوزه فرکانس یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای تحلیل محتوای فرکانسی و شناسایی فرکانس‌های مرتبط با خرابی است. در این پژوهش، با استفاده از تبدیل فوریه سریع(FFT) ، طیف فرکانسی هر سیگنال محاسبه و سپس ویژگی‌های آماری مشابه حوزه زمان بر روی این طیف استخراج شد.از آنجا که تعداد نقاط هر سیگنال در حوزه فرکانس نیز ۱۲۸ نمونه بود، امکان محاسبه ویژگی‌هایی مانند میانگین فرکانس، انحراف معیار طیف، چولگی و کشیدگی طیف فراهم شد. این ویژگی‌ها تغییر در نحوه توزیع توان فرکانسی و ظهور فرکانس‌های جدید را منعکس می‌کنند. برای مثال، در یاتاقان سالم، بیشتر توان سیگنال در فرکانس چرخش شفت و هارمونیک‌های محدودی متمرکز است. اما با ایجاد خرابی در سطح داخلی یا خارجی یاتاقان، فرکانس‌های جدیدی مرتبط با نرخ عبور اجزا ظاهر می‌شوند که در طیف فرکانسی قابل شناسایی است.بررسی مقایسه‌ای ویژگی‌های استخراج‌شده نشان داد که توزیع اغلب این ویژگی‌ها در دو وضعیت سالم و معیوب تفاوت آشکاری دارد. به‌عنوان مثال، میانگین فرکانس در وضعیت سالم حول مقادیر پایین‌تر متمرکز بود، در حالی‌که در وضعیت معیوب، طیف به سمت فرکانس‌های بالاتر گسترش یافته بود. این یافته نه‌تنها با انتظارات فیزیکی همخوانی دارد، بلکه نشان می‌دهد ویژگی‌های انتخاب‌شده توانایی خوبی در تفکیک وضعیت‌های مختلف تجهیز دارند.


۳- مدلسازی

در این پژوهش، با هدف پیش‌بینی دقیق و هوشمند عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوّار، سه الگوریتم یادگیری ماشین شامل Random Forest، Gradient Boosting و XGBoost به‌منظور مدل‌سازی و تحلیل داده‌های حسگری توسعه و به‌کار گرفته شدند. این مدل‌ها به‌دلیل توانایی بالا در شناسایی روابط غیرخطی پیچیده و تعامل میان متغیرهای فرایندی، برای تحلیل رفتار تخریبی تجهیزات تحت شرایط عملیاتی متغیر انتخاب گردیدند. در گام نخست، داده‌های خام پس از حذف نویز، پاک‌سازی مقادیر پرت و نرمال‌سازی، مورد تحلیل هم‌بستگی قرار گرفتند تا متغیرهای دارای هم‌خطی زیاد شناسایی و از فضای ویژگی‌ها حذف شوند (شکل ۳). این مرحله به‌منظور افزایش دقت، پایداری و جلوگیری از هم‌پوشانی اطلاعات میان ویژگی‌ها انجام گرفت. داده‌های حاصل از این مرحله با نسبت ۷۰ درصد برای آموزش و ۳۰ درصد برای آزمون تفکیک شدند.



شکل۳: ماتریس همبستگی متغیرها

مدل Random Forest از تجمیع مجموعه‌ای از درخت‌های تصمیم به‌صورت موازی بهره می‌برد و با میانگین‌گیری از خروجی آن‌ها، واریانس مدل را کاهش داده و پایداری پیش‌بینی را بهبود می‌دهد. در مقابل، الگوریتم‌های Gradient Boosting و XGBoost از ساختار افزایشی استفاده می‌کنند؛ به‌طوری‌که هر درخت جدید بر اساس خطاهای باقی‌مانده مدل‌های قبلی ایجاد شده و دقت نهایی مدل به‌صورت تدریجی افزایش می‌یابد.بهینه‌سازی پارامترهای اصلی شامل تعداد درخت‌ها، عمق بیشینه، نرخ یادگیری و حداقل نمونه‌های برگ با استفاده از جست‌وجوی شبکه‌ای همراه با اعتبارسنجی متقاطع پنج‌تایی انجام گرفت (شکل٤). این روش با ایجاد توازن میان دقت و تعمیم‌پذیری، از بیش‌برازش داده‌ها جلوگیری کرده و عملکرد پایدار مدل‌ها را تضمین می‌کند.




شکل ۴: ارزیابی پایداری مدل‌ها در فرایند اعتبارسنجی متقاطع

۳-۱- تحلیل اهمیت ویژگی‌ها

اهمیت نسبی هر ویژگی در فرایند تصمیم‌گیری مدل‌ها محاسبه گردید (شکل۵). نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که متغیرهای مرتبط با ارتعاش، دمای یاتاقان و فشار روغن سهم قابل‌توجهی در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده دارند که از دیدگاه فیزیکی نیز با الگوی واقعی سایش و تخریب مکانیکی تجهیزات هم‌خوانی دارد. فرایند مدل‌سازی در محیط Python و با بهره‌گیری از کتابخانه‌های Scikit-learn و XGBoost اجرا شد. مدل XGBoost با اتکا بر ساختار درختی بهینه، استفاده از منظم‌سازی‌های L1/L2 و مکانیزم بهینه‌سازی گرادیانی ، بالاترین سطح دقت و پایداری[2] را در پیش‌بینی عمر مفید[1] باقی‌مانده در مقایسه با سایر مدل‌ها نشان داد.

[1] Gradient Optimization [2]



شکل۵: تحلیل اهمیت ویژگی‌ها در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده


نتایج تحلیل اهمیت ویژگی‌ها نشان داد که ساعات کارکرد تجمعی با ۲۱/۸درصد، مهمترین عامل در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده محسوب می‌شود(جدول۱). این یافته با مبانی فیزیکی تخریب در تجهیزات مکانیکی تطابق کامل دارد؛ چرا که فرآیندهایی نظیر خستگی، سایش و خوردگی ذاتاً وابسته به زمان بهره‌برداری هستند و با افزایش ساعت کارکرد، شدت می‌یابد.پس از ساعات کارکرد، شاخص شدت ارتعاش با ۱۶/۴درصد و دمای یاتاقان با ۱۲/۵درصد در رتبه‌های بعدی جای گرفتند. این دو پارامتر از جمله مهمترین شاخص‌های پایش وضعیت برخط تجهیزات به شمار می‌روند و افزایش غیرعادی آنها اغلب نخستین هشدارها برای بروز خرابی‌های قریب‌الوقوع هستند. فشار روغن روان‌کار نیز با ۱۰/۲ درصد به عنوان چهارمین ویژگی مؤثر شناسایی شد که این امر بیانگر نقش حیاتی کیفیت روان‌کاری در سلامت و دوام تجهیزات دوار است.از دیگر یافته‌های قابل تأمل، سهم قابل توجه ویژگی‌های آماری حوزه زمان به ویژه کشیدگی و چولگی سیگنال ارتعاشی بود. این دو ویژگی با مجموع ۱۴/۶درصد از اهمیت کلی، بلافاصله پس از سه پارامتر اصلی قرار گرفتند. کشیدگی سیگنال به دلیل حساسیت ذاتی به پالس‌های ضربه‌ای ناشی از عیوب موضعی مانند ترک، لب‌پریدگی یا سایش موضعی در یاتاقان‌ها و چرخ‌دنده‌ها، همواره به عنوان یکی از شاخص‌های کلاسیک و پرکاربرد در تشخیص زودهنگام خرابی‌ها شناخته می‌شود. حضور همزمان کشیدگی و چولگی در میان پنج مؤلفه برتر، مؤید این نکته است که تکیه صرف بر ویژگی‌های حوزه فرکانس برای مدل‌سازی تخریب کافی نیست و ویژگی‌های آماری حوزه زمان نیز سهم تعیین‌کننده‌ای در افزایش دقت پیش‌بینی دارند.

جدول۱: ده ویژگی مؤثر در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده بر اساس مدل XGBoost

Rank	Feature	Relative Importance (%)
1	Cumulative Operating Hours	21/8
2	Vibration RMS	16/4
3	Bearing Temperature	12.5
4	Oil Pressure	10/2
5	Vibration Kurtosis	8/7
6	Frequency Amplitude Ratio	7/3
7	Vibration Skewness	5/9
8	High-Frequency Spectral Power	4/8
9	Misalignment Index	3/6
10	Ambient Temperature	2/1


۴- تحلیل و بررسی نتایج

به‌منظور ارزیابی جامع عملکرد مدل‌های توسعه‌یافته، داده‌های آزمون بر روی سه الگوریتم Random Forest، Gradient Boosting و XGBoost اعمال گردید. سنجش دقت مدل‌ها با بهره‌گیری از شاخص‌های آماری RMSE، MAE و R^2 انجام شد تا توانایی هر مدل در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوّار مورد مقایسه قرار گیرد. نتایج حاصل نشان داد که مدل XGBoost در مقایسه با دو مدل دیگر از دقت و پایداری بالاتری برخوردار است؛ به‌گونه‌ای که مقدار R^2 برابر با ۹۸/۱۶٪و مقدار RMSE برابر با ۳۹/۳ ساعت به‌دست آمده است. این میزان خطا، کمتر از ۷/۵ درصد میانگین عمر مفید باقی‌مانده (۵۲۴/۹ساعت) بوده و بیانگر انطباق بالای خروجی مدل با داده‌های واقعی است (شکل٦).




شکل ۶: مقایسه عملکرد مدل‌ها بر اساس شاخص‌های دقت و خطا

مقایسه‌ی شاخص‌های ارزیابی عملکرد میان سه مدل نشان می‌دهد که XGBoost با ضریب تعیین میانگین اعتبارسنجی متقاطع برابر با ۰/۹۶۵۷ و مقدار RMSE برابر با ۳۹/۳، عملکردی پایدارتر نسبت به Random Forest با ضریب تعیین ۰/۹۴۲۶ و مقدار RMSE برابر با ۵۹/۶ و همچنین Gradient Boosting با ضریب تعیین ۰/۹۴۹۷ و مقدار RMSE برابر با ۵۸/۲ ارائه می‌دهد. افزون‌بر این، بررسی شاخص MAPE نشان می‌دهد که مدل XGBoost کمترین انحراف نسبی از داده‌های واقعی را دارد (شکل‌های ۷ و ۸).




شکل ۷: توزیع خطاهای پیش‌بینی در مدل‌های مختلف



شکل ۸: مقایسه شاخص میانگین درصد در مدل‌های مختلف


در ادامه، تحلیل باقیمانده‌ها به‌منظور ارزیابی رفتار خطاها انجام شد (شکل ۹). توزیع باقیمانده‌های مدل XGBoost حول محور صفر و بدون روند سیستماتیک بوده و انحراف معیار آن حدود ۳۹/۲۵ساعت برآورد شد. در مقابل، مدل‌های Random Forest و Gradient Boosting پراکندگی نامتقارن خفیفی در نواحی انتهایی نشان دادند که بیانگر حساسیت نسبی آن‌ها نسبت به نمونه‌های پرت است. این نتایج نشان می‌دهد که مدل XGBoost توانایی بالاتری در شناسایی ساختارهای پنهان و روابط غیرخطی میان متغیرهای حسگری و نرخ تخریب تجهیزات دارد.



شکل۹: تحلیل باقیمانده‌ها برای مدل‌های پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده

بررسی RUL Distribution نیز نشان داد که منحنی‌های پیش‌بینی‌شده توسط مدل XGBoost با داده‌های واقعی انطباق قابل‌توجهی دارند (شکل ۱۰). انحراف مثبت[1] توزیع در بازه‌ی ۲۰۰ تا ۶۰۰ ساعت بیانگر آن است که بخش عمده‌ای از داده‌ها در این محدوده متمرکز بوده و مدل توانسته است رفتار واقعی تخریب تدریجی تجهیزات را به‌درستی بازسازی کند.

[1] Positive skewness of the distribution



شکل ۱۰: مقایسه توزیع عمر مفید باقی‌مانده پیش‌بینی‌شده و واقعی

در جمع‌بندی، نتایج نشان می‌دهد که مدل XGBoost از نظر دقت، پایداری و تعمیم‌پذیری عملکرد برتری نسبت به دو مدل دیگر (Random Forest و Gradient Boosting)دارد. این مدل با کاهش محسوس خطای پیش‌بینی، زمینه را برای بهینه‌سازی زمان‌بندی تعمیرات و کاهش توقف‌های ناگهانی تجهیزات دوّار فراهم می‌سازد. افزون بر این، مقایسه با پژوهش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی بازگشتی نظیر LSTM که میانگین $R^2 \approx 0.92$ گزارش کرده‌اند، بیانگر بهبود تقریبی ۶ تا ۷ درصدی در دقت پیش‌بینی است. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که به‌کارگیری مدل‌های مبتنی بر Gradient Boosting رویکردی کارآمد برای پیش‌بینی دقیق‌تر عمر مفید باقی‌مانده و تصمیم‌گیری هوشمند در زمینه‌ی نگهداشت پیش‌بینانه تجهیزات صنعتی به‌شمار می‌آید.

۴-۱- نتایج ارزیابی مدل‌ها

پس از آموزش مدل‌ها و بهینه‌سازی فراپارامترها، عملکرد سه الگوریتم Random Forest، Gradient Boosting و XGBoost بر روی مجموعه داده آزمون مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این منظور از چهار شاخص کمّی ضریب تعیین، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و درصد خطای مطلق میانگین استفاده شد. نتایج حاصل از این ارزیابی در (جدول۲) ذکر شده است. همچنین به منظور اطمینان از پایایی نتایج و بررسی قابلیت تعمیم مدل‌ها، از روش اعتبارسنجی متقاطع پنج‌بخشی استفاده گردید.

جدول۲: مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده

Model	R^2	RMSE(Hours)	MAE(Hours)	MAPE(%)	R^2 in Cross-Validation
Random Forest	0/9426	59/6	42/3	8/12	0/9381
Gradient Boosting	0/9497	58/2	41/5	7/86	0/9445
XGBoost	0/9816	39/3	24/6	6/54	0/9667

بر اساس نتایج جدول ۲، مدل XGBoost با ضریب تعیین ۰/۹۸۱۶ بهترین عملکرد را در میان سه مدل مورد بررسی داشته است. این مقدار نشان می‌دهد که مدل مذکور قادر است حدود ۹۸ درصد از تغییرات عمر مفید باقی‌مانده را با استفاده از ویژگی‌های ورودی توضیح دهد. به عبارت دیگر، تنها ۲ درصد از واریانس متغیر هدف توسط مدل قابل تبیین نیست که برای کاربردهای مهندسی در حوزه نگهداری پیش‌بینانه، مقداری کاملاً مطلوب محسوب می‌شود.مدل‌های Random Forestو Gradient Boostingبه ترتیب با ضریب تعیین ۰/۹۴۲۶ و ۰/۹۴۹۷در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. هر دو مدل عملکرد قابل قبولی از خود نشان دادند و اختلاف میان آنها ناچیز بود. با این حال، فاصله حدود ۳/۵ درصدی میان ضریب تعیین این دو مدل با XGBoost، اگرچه در نگاه اول اندک به نظر می‌رسد، اما در کاربردهای عملی

که خطای چند ساعت می‌تواند تصمیم‌گیری درباره زمان تعمیرات را تحت تأثیر قرار دهد، معنادار و تعیین‌کننده است.در خصوص شاخص‌های خطا نیز مدل XGBoostبا ریشه میانگین مربعات خطای ۳۹/۳ ساعت و میانگین قدر مطلق خطای ۲۴/۶ ساعت، عملکرد برتری نسبت به رقبا داشت. برای درک بهتر این ارقام، توجه به میانگین عمر مفید باقی‌مانده در مجموعه داده آزمون ضروری است. این میانگین ۵۲۴/۹ساعت محاسبه شد. بنابراین نسبت RMSE به میانگین متغیر هدف برای مدل XGBoostحدود ۷/۵درصد است. این نسبت برای مدل‌های Random Forestو Gradient Boosting به ترتیب ۱۱/۳و ۱۱/۱درصد به دست آمد. کاهش نزدیک به ۴ درصدی این نسبت، بیانگر بهبود معنادار دقت پیش‌بینی در مدل XGBoostاست.شاخص MAPE نیز که بیانگر درصد خطای مطلق میانگین است، این برتری را تأیید می‌کند. مدل XGBoostبا ۶/۵۴ درصد خطای نسبی، به ترتیب ۱/۹۵ و ۱/۳۲ درصد خطای کمتری نسبت به Random Forestو Gradient Boostingداشته است. در شرایطی که تصمیم‌گیری درباره توقف تجهیزات برای تعمیرات بر اساس پیش‌بینی‌های مدل انجام می‌شود، همین تفاوت چنددرصدی می‌تواند از توقف‌های زودهنگام یا تأخیر در تعمیرات جلوگیری کند .به منظور واکاوی دقیق‌تر نقاط ضعف و قوت مدل‌ها، توزیع خطاهای پیش‌بینی و الگوی باقیمانده‌ها مورد بررسی قرار گرفت. در مدلXGBoost ، میانگین باقیمانده‌ها منفی ۱/۲ساعت و انحراف معیار آنها ۳۹/۲۵ساعت به دست آمد. نزدیک بودن میانگین خطا به صفر نشان می‌دهد که مدل دچار اریب سیستماتیک نیست و خطاهای مثبت و منفی به طور متوازن توزیع شده‌اند.بررسی توزیع فراوانی خطاها در این مدل نشان داد که حدود ۷۲ درصد از پیش‌بینی‌ها خطایی کمتر از ۴۰ ساعت و حدود ۴۵ درصد خطایی کمتر از ۲۰ ساعت دارند. این در حالی است که این نسبت‌ها برای مدل گرادیان تقویتی به ترتیب ۵۸ و ۳۲ درصد و برای جنگل تصادفی ۵۵ و ۳۰ درصد بود. به عبارت دیگر، مدل XGBoost نه تنها میانگین خطای کمتری دارد، بلکه خطاهای بزرگ و دور از انتظار را نیز کمتر تولید می‌کند.از منظر مهندسی، این ویژگی به همان اندازه میانگین خطا اهمیت دارد. در کاربردهای عملی نگهداری پیش‌بینانه، خطاهای کوچک و پراکنده معمولاً قابل مدیریت هستند، اما وجود چند خطای بزرگ می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های اشتباه و در نتیجه خرابی زودهنگام یا تحمیل هزینه‌های اضافی منجر شود. بنابراین، تمرکز خطاها در بازه‌های کوچک یکی از نقاط قوت مدل XGBoost محسوب می‌شود.همچنین نمودار پراکندگی مقادیر پیش‌بینی شده در برابر مقادیر واقعی برای مدل XGBoost نشان داد که نقاط به خوبی در اطراف خط ۴۵ درجه متمرکز شده‌اند و هیچ الگوی مشخصی مانند افزایش واریانس با افزایش RUL یا خطای سیستماتیک در بازه‌های خاص مشاهده نمی‌شود. این موضوع تأیید دیگری بر عدم وجود خطای ساختاری در مدل است .برتری XGBoostنسبت به Random Forestو Gradient Boosting عمدتاً به چهار ویژگی ساختاری این الگوریتم بازمی‌گردد. نخست، بهره‌گیری از منظم‌سازی L1 و L2 در تابع هدف، که برخلاف جنگل تصادفی فاقد منظم‌سازی صریح و گرادیان تقویتی کلاسیک با نسخه ساده‌تر، از بیش‌برازش جلوگیری کرده و قابلیت تعمیم را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد. دوم، استفاده از مشتقات مرتبه دوم تابع زیان در فرآیند بهینه‌سازی که نسبت به گرادیان تقویتی استاندارد، همگرایی سریع‌تر و دقیق‌تری به همراه دارد؛ این مزیت در مسائلی مانند پیش‌بینی RUL که تابع زیان دارای انحنای متغیر است، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند. سوم، روش کارآمد مواجهه با مقادیر گمشده و داده‌های پرت؛ XGBoost جهت بهینه انشعاب در گره‌های دارای داده گمشده را به طور خودکار طی آموزش یاد می‌گیرد که با توجه به ماهیت نویزی داده‌های حسگرهای صنعتی، به پایداری بیشتر مدل می‌انجامد. چهارم، قابلیت موازی‌سازی در سطح ویژگی‌ها که جستجوی جامع‌تر برای یافتن نقاط بهینه انشعاب را ممکن می‌سازد. این ویژگی زمانی که تعداد ویژگی‌های ورودی بالا باشد، نظیر پژوهش حاضر با بیش از ۲۰ ویژگی ترکیبی از حوزه‌های زمان و فرکانس، به کشف الگوهای پیچیده‌تر و افزایش دقت پیش‌بینی منجر می‌شود.

۵- نتیجه‌گیری

این پژوهش با هدف پیش‌بینی هوشمند عمر مفید باقی‌مانده تجهیزات دوّار و ارتقای اثربخشی راهبردهای نگهداشت پیش‌بینانه با بهره‌گیری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد که مدل XGBoost چارچوبی دقیق و کارآمد برای برآورد عمر مفید باقی‌مانده فراهم می‌سازد. بر اساس ارزیابی کمی با شاخص‌های RMSE، MAE، MAPE و R^2، عملکرد مدل XGBoost نسبت به مدل‌های Random Forest و Gradient Boosting از دقت و پایداری بالاتری برخوردار

است؛ به‌گونه‌ای که مقدار R^2 برابر است با ۹۸/۱۶٪ و RMSE برابر است با ۳۹/۳ ساعت که بیانگر همبستگی قوی میان مقادیر واقعی و پیش‌بینی‌شده است. این برتری ناشی از توانایی مدل در مدل‌سازی روابط غیرخطی، کنترل بیش‌برازش و استخراج الگوهای پنهان از داده‌های حسگری است. تحلیل باقیمانده‌ها نشان می‌دهد که خطاهای پیش‌بینی‌شده دارای توزیع نرمال و بدون روند سیستماتیک بوده و مدل از تعمیم‌پذیری مطلوبی در شرایط عملیاتی واقعی برخوردار است. همچنین، تحلیل اهمیت ویژگی‌ها بیان می‌کند که شاخص عمر تجهیز و ساعات کاری تجمعی بیشترین تأثیر را در فرآیند تخریب دارند؛ موضوعی که نقش برجسته‌ی پارامترهای زمانی را نسبت به متغیرهای وابسته به حسگرهای لحظه‌ای نشان می‌دهد. به‌طور کلی، بهره‌گیری از رویکرد مبتنی بر XGBoost موجب افزایش دقت پیش‌بینی و کاهش توقفات ناگهانی تجهیزات تا حدود ۲۵ درصد شده و زمینه‌ی بهینه‌سازی هزینه‌های تعمیراتی را فراهم می‌سازد. با وجود عملکرد قابل‌توجه مدل، کارایی آن به کیفیت داده‌های حسگری و پویایی شرایط عملیاتی وابسته است؛ ازاین‌رو، توسعه‌ی مدل‌های ترکیبی مبتنی بر CNN-LSTM و استفاده از روش‌های انتقال یادگیری می‌تواند گامی مؤثر در ارتقای سامانه‌های پیش‌بینی هوشمند و تطبیقی عمر تجهیز در مقیاس صنعتی به‌شمار آید.

منابع

1- Doorsamy, W. (2025). Condition Monitoring of Electric Machines: Modern Frameworks and Data-Driven Methodologies. Machines, https://doi.org/10.3390/machines13020144
2- Sun, Q., He, L., & Zhang, Y. (2025). TCN-GCN attention convolutional network for the remaining useful life prediction of rotating machinery. Journal of Mechanical Science and Technology, 39, 7583–7596. https://doi.org/10.1007/s12206-025-0935-5
3- Tao, L., et al. (2025). Pre-Trained Large Language Model Based Remaining Useful Life Transfer Prediction of Bearing. arXiv:2501.07191. https://arxiv.org/abs/2501.07191
4- Liu, T., Li, Y., Hu, Z., Fu, C., & Song, G. (2026). Remaining useful life prediction of bearings based on small-sample enhanced and interpretable transfer learning. Advanced Engineering Informatics. https://doi.org/10.1016/j.aei.2025.103938
5- Zhao, J., Wang, Z., Ren, W., Li, Y., Chen, Z., Dong, L., Fan, X., & Zhang, X. (2026). Remaining useful life prediction of rolling bearings considering sensor degradation. *Mechanical Systems and Signal Processing*, *244*, 113753. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2025.113753
6- Peng, C., Zheng, J., Chen, T., Shi, Y., Guo, L., Jing, Z., & Wang, Z. (2026). A novel tool wear and remaining useful life prediction network based on multi-scale time–frequency information of milling force. *Mechanical Systems and Signal Processing*, *244*, 113763. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2025.113763
7- Zhou, J., Yang, J., Xiang, S., & Qin, Y. (2025). Remaining Useful Life Prediction Methodologies With Health Indicator Dependence for Rotating Machinery: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 74*. https://doi.org/10.1109/TIM.2025.3556919
8- Y. Zhou, H. Wang, H. Jin, Y. Liu, X. Liu, and Z. Cao (2025). "Remaining useful life prediction for machinery using multimodal interactive attention spatial–temporal networks with deep ensembles," *Expert Systems with Applications*, vol. 263, 2025, Art. no. 125808, doi: 10.1016/j.eswa.2024.125808. [Online]. Available: https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.125808
9- Kumar, S., Kumar, K. R., Cirrincione, M., Cirrincione, G., Franzitta, V., & Kumar, R. R. (2024). A comprehensive review of remaining useful life estimation approaches for rotating machinery. *Energies, 17*(22), 5538. https://doi.org/10.3390/en17225538
10- Li, Z., Xu, P., & Wang, X.-B. (2023). Online anomaly detection and remaining useful life prediction of rotating machinery based on cumulative summation features. *Measurement, 56*(3–4). https://doi.org/10.1177/00202940221098048
11- Li, Y., Chen, Y., Hu, Z., & Zhang, H. (2023). Remaining useful life prediction of aero-engine enabled by fusing knowledge and deep learning models. *Reliability Engineering & System Safety, 229*, 108869. https://doi.org/10.1016/j.ress.2022.108869
12- Sasaki, T. (2025). Machine RUL Data [Data set]. Kaggle. https://www.kaggle.com/datasets/sasakitetsuya/machine-rul-data

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل تطبیقی و ارزیابی عملکرد الگوریتم‌های بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی) در بهبود کارایی ریزشبکه‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر

ایمان شمشادی*[۱]، میلاد یادگار [۲]، ایمان پیشکار دهکردی[۳]

[۱] کارشناسی ارشد ، گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه پیام نور،تهران ،ایران، Shemshadyeman@gmail.com
[۲] کارشناسی ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تاکستان ،ایران ، milad.parsa1986@gmail.com
[۳] استادیار ،گروه مهندسی مکانیک ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران ، iman7449@gmail.com

چکیده

این پژوهش به مدل‌سازی و بهینه‌سازی ریزشبکه‌های انرژی با تمرکز بر ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه انرژی خورشیدی و بادی، می‌پردازد. با وجود مزایای ریزشبکه‌ها در افزایش بهره‌وری و قابلیت اطمینان در سیستم‌های انرژی غیرمتمرکز، ماهیت متناوب منابع تجدیدپذیر چالش‌های مهمی در زمینه پایداری عملکرد و هزینه‌های بهره‌برداری ایجاد می‌کند.نوآوری اصلی این تحقیق ارائه یک چارچوب مقایسه‌ای مبتنی بر ترکیب الگوریتم‌های بهینه‌سازی کلاسیک و روش‌های هوشمند یادگیری ماشین برای بهبود مدیریت انرژی در ریزشبکه است، به‌گونه‌ای که توانایی مقابله با نوسانات تولید انرژی تجدیدپذیر به‌طور مؤثر افزایش یابد.در این راستا، از سه روش شامل الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای بهینه‌سازی جریان توان، کاهش تلفات انرژی و حداقل‌سازی هزینه‌های عملیاتی استفاده شده است. عملکرد این روش‌ها بر اساس شاخص‌های کلیدی شامل بازده انرژی، هزینه بهره‌برداری و قابلیت اطمینان سیستم، در محیط شبیه‌سازی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که روش مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی عملکرد برتری نسبت به سایر روش‌ها داشته و به بازده انرژی ۸۸٪، کاهش هزینه ۱۳٪ و قابلیت اطمینان ۹۹٪ دست یافته است. همچنین، الگوریتم‌های بهینه سازی ازدحام ذرات و لگوریتم ژنتیک نیز بهبودهای قابل‌توجهی نسبت به مدل پایه ارائه داده‌اند، اما در مدیریت نوسانات ذاتی منابع تجدیدپذیر، کارایی کمتری نسبت به شبکه های هوش مصنوعی نشان دادند.در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ادغام تکنیک‌های یادگیری ماشین با روش‌های بهینه‌سازی می‌تواند به‌طور مؤثری عملکرد، پایداری و کارایی اقتصادی ریزشبکه‌ها را بهبود دهد و مسیر گذار به سیستم‌های انرژی پایدار و تاب‌آور را تسهیل کند.

واژه‌هاي كليدي

منابع انرژی تجدیدپذیر، الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات ، شبکه‌های عصبی مصنوعی ، بهره‌وری انرژی

۱ .مقدمه

در دهه‌های اخیر، بخش انرژی جهانی به‌دلیل افزایش تقاضا، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و تشدید پیامدهای زیست‌محیطی با چالش‌های اساسی مواجه شده است. وابستگی گسترده به منابع تجدیدناپذیر، علاوه بر ایجاد ناپایداری در تأمین انرژی، موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تشدید تغییرات اقلیمی شده است. در این راستا، گذار به منابع انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان یک ضرورت راهبردی در سطح جهانی مطرح شده و توسعه فناوری‌هایی نظیر انرژی خورشیدی، بادی و زیست‌توده به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است (آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۰۲۱).در این میان، ریزشبکه‌ها به‌عنوان یکی از راهکارهای نوین در غیرمتمرکزسازی سیستم‌های انرژی، نقش مهمی در بهبود بهره‌وری و افزایش قابلیت اطمینان ایفا می‌کنند. ریزشبکه مجموعه‌ای از منابع تولید پراکنده و بارهای محلی است که قابلیت بهره‌برداری مستقل یا متصل به شبکه سراسری را دارد (لاسر، ۲۰۱۱). این ساختارها با فراهم کردن امکان ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه در مناطق با زیرساخت محدود، به افزایش تاب‌آوری، کاهش تلفات انتقال و توسعه پایدار کمک می‌کنند (چودوری و همکاران، ۲۰۱۸).با وجود مزایای قابل‌توجه، بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها با چالش‌های متعددی همراه است. مهم‌ترین چالش، ماهیت متناوب و غیرقابل پیش‌بینی منابع تجدیدپذیر است که موجب نوسانات در تولید انرژی می‌شود. این نوسانات، تعادل میان تولید و مصرف را با دشواری مواجه کرده و در صورت نبود راهبردهای مناسب، می‌تواند منجر به کاهش کارایی، بی‌ثباتی سیستم و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری شود (لوتاندر و همکاران، ۲۰۱۵). علاوه بر این، مدیریت هم‌زمان تولید، ذخیره‌سازی و توزیع انرژی، در کنار در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و زیست‌محیطی، پیچیدگی طراحی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها را افزایش می‌دهد (قلامی و همکاران، ۲۰۲۰).در این چارچوب، استفاده از روش‌های پیشرفته مدل‌سازی و بهینه‌سازی به‌عنوان یک ضرورت مطرح می‌شود. این روش‌ها امکان مدیریت عدم‌قطعیت، بهینه‌سازی جریان توان، کاهش تلفات انرژی و بهبود پایداری سیستم را فراهم می‌کنند. به‌ویژه، به‌کارگیری الگوریتم‌های هوشمند و داده‌محور می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای عملکرد ریزشبکه‌ها ایفا کند.هدف اصلی این پژوهش، توسعه یک چارچوب مدل‌سازی و بهینه‌سازی برای ریزشبکه‌های مبتنی بر منابع انرژی تجدیدپذیر است که بتواند عملکرد سیستم را از نظر فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی بهبود بخشد. در این راستا، از سه رویکرد شامل الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای مدیریت انرژی، تعادل بار و بهینه‌سازی عملکرد سیستم استفاده شده است.نوآوری این تحقیق در ارائه یک چارچوب مقایسه‌ای یکپارچه برای ارزیابی عملکرد روش‌های کلاسیک و هوشمند در شرایط نوسانی منابع تجدیدپذیر است، به‌گونه‌ای که امکان انتخاب روش بهینه بر اساس معیارهای عملکردی فراهم شود.دامنه این پژوهش بر ریزشبکه‌هایی متمرکز است که عمدتاً از انرژی خورشیدی و بادی بهره می‌برند. در این مطالعه، با در نظر گرفتن شرایط عملیاتی مختلف شامل موقعیت جغرافیایی، الگوهای آب‌وهوایی و الگوهای مصرف، مدل‌های پیشنهادی مورد شبیه‌سازی و ارزیابی قرار گرفته‌اند.

در راستای تحقق اهداف پژوهش، سوالات زیر مطرح می‌شوند:

۱ .چگونه می‌توان عملکرد ریزشبکه را در حضور منابع انرژی تجدیدپذیر به‌گونه‌ای بهینه‌سازی کرد که بیشترین کارایی و کمترین هزینه حاصل شود؟

۲ .چه عواملی بیشترین تأثیر را بر پایداری و قابلیت اطمینان ریزشبکه‌های مبتنی بر منابع تجدیدپذیر دارند؟

پاسخ به این سوالات می‌تواند به توسعه مدل‌های کارآمد، مقاوم و مقیاس‌پذیر برای ریزشبکه‌ها منجر شده و مسیر گذار به سیستم‌های انرژی پایدار و قابل‌اطمینان را هموار سازد.

۲ .مرور ادبیات

ریزشبکه‌ها به دلیل توانایی عملکرد در هر دو حالت مستقل و متصل به شبکه اصلی برق، به یکی از عناصر اساسی در سیستم‌های انرژی نوین تبدیل شده‌اند. ریزشبکه، مجموعه‌ای محلی از بارهای به‌هم‌پیوسته و منابع تولید پراکنده، از جمله منابع انرژی تجدیدپذیر است که می‌تواند به‌صورت خودمختار در حالت جزیره‌ای یا در ارتباط

با شبکه سراسری فعالیت کند (لاسر، ۲۰۱۱). این ساختارها به‌ویژه در ادغام انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه اهمیت دارند و راهکاری انعطاف‌پذیر و تاب‌آور برای تولید و مصرف انرژی فراهم می‌آورند.

اجزای اصلی یک ریزشبکه شامل واحدهای تولید انرژی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، مبدل‌ها و سامانه‌های کنترلی است. سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی نقش کلیدی در مدیریت تغییرپذیری و نوسانات منابعی مانند خورشید و باد ایفا می‌کنند. این سامانه‌ها، نظیر باتری‌ها یا چرخ‌های طیار، با ذخیره انرژی مازاد در زمان افزایش تولید و آزادسازی آن در زمان کاهش تولید، به تثبیت عملکرد ریزشبکه کمک می‌کنند (باربیری، اسپینا و ونچورینی، ۲۰۱۶). مبدل‌ها نیز وظیفه تبدیل جریان مستقیم حاصل از سامانه‌های خورشیدی به جریان متناوب مورد استفاده در اغلب تجهیزات الکتریکی را بر عهده دارند، در حالی که سامانه‌های کنترلی با تنظیم جریان توان، ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا و مدیریت تغییر وضعیت بین حالت‌های متصل و جزیره‌ای، عملکرد بهینه ریزشبکه را تضمین می‌کنند (موجیکا-ناوا، پدروسو و کیخانو، ۲۰۱۳).ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر در ریزشبکه‌ها به‌عنوان عاملی کلیدی در ارتقای پایداری و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی شناخته می‌شود. انرژی خورشیدی و بادی به دلیل در دسترس بودن و قابلیت توسعه‌پذیری، از رایج‌ترین منابع مورد استفاده در این ساختارها هستند (آژانس بین‌المللی انرژی، ۲۰۲۱). سامانه‌های خورشیدی مبتنی بر تبدیل نور به برق، امکان استقرار در مقیاس‌های توزیع‌شده را فراهم می‌کنند و توربین‌های بادی نیز به‌ویژه در مناطقی با الگوهای بادی پایدار، کاربرد گسترده‌ای دارند.

با این حال، ماهیت متغیر این منابع چالش‌های مهمی را در بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها ایجاد می‌کند. تولید انرژی خورشیدی به شدت وابسته به میزان تابش خورشید است و انرژی بادی نیز تحت تأثیر تغییرات سرعت باد قرار دارد. این نوسانات می‌تواند موجب بی‌ثباتی در تأمین انرژی شده و فرآیند ایجاد تعادل میان تولید و مصرف را با دشواری مواجه سازد. از این‌رو، استفاده از سامانه‌های ذخیره‌سازی کارآمد و سازوکارهای کنترلی پیشرفته برای تضمین تأمین پایدار و قابل‌اطمینان انرژی ضروری است (لوتاندر و همکاران، ۲۰۱۵). افزون بر این، ادغام مؤثر این منابع مستلزم سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی بیشتر است که به پیچیدگی و هزینه کلی سامانه می‌افزاید (قلامی و همکاران، ۲۰۲۰).در چنین شرایطی، بهینه‌سازی به‌عنوان ابزاری اساسی در ارتقای عملکرد ریزشبکه مطرح می‌شود. روش‌های گوناگونی برای حل مسائلی نظیر مدیریت انرژی، تعادل بار و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری توسعه یافته‌اند.الگوریتم‌های ژنتیک از جمله روش‌های پرکاربرد در این حوزه هستند که با الهام از فرآیند انتخاب طبیعی و با استفاده از عملگرهایی مانند تلاقی و جهش، به جستجوی راه‌حل‌های بهینه در مسائل پیچیده می‌پردازند (فرحات و عمار، ۲۰۱۵). این الگوریتم‌ها به‌ویژه در مسائل غیرخطی و چندهدفه کارایی بالایی دارند و برای ریزشبکه‌هایی با ساختار متنوع بسیار مناسب هستند.روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات نیز یکی دیگر از رویکردهای مؤثر است که از رفتار جمعی موجوداتی مانند پرندگان یا ماهیان الهام گرفته شده است. در این روش، مجموعه‌ای از ذرات در فضای جستجو حرکت کرده و موقعیت خود را بر اساس بهترین تجربیات فردی و جمعی به‌روزرسانی می‌کنند. این ویژگی سبب شده است که این روش در بهینه‌سازی جریان توان، کاهش تلفات انرژی و بهبود پایداری ولتاژ عملکرد مناسبی داشته باشد (محمدی و همکاران، ۲۰۲۰).

شبکه‌های عصبی مصنوعی به‌عنوان رویکردی نوین‌تر، قابلیت یادگیری الگوها و روابط پیچیده موجود در داده‌ها را دارند و در پیش‌بینی تقاضای انرژی، تولید منابع تجدیدپذیر و مدیریت عدم‌قطعیت بسیار کارآمد هستند. این روش‌ها اغلب در کنار سایر الگوریتم‌های بهینه‌سازی به کار گرفته می‌شوند تا دقت پیش‌بینی و کیفیت راه‌حل‌های ارائه‌شده افزایش یابد (شارما و جین، ۲۰۱۹).

پیشرفت‌های حاصل در حوزه مدل‌سازی و شبیه‌سازی نیز نقش مهمی در بهبود عملکرد ریزشبکه‌ها داشته است. استفاده از رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین و تحلیل داده، امکان شبیه‌سازی دقیق‌تر و حتی بلادرنگ رفتار سیستم را فراهم کرده است. به‌عنوان نمونه، روش‌های یادگیری ماشین در پیش‌بینی تقاضا و تولید انرژی به‌کار گرفته شده و با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی، دقت پیش‌بینی پارامترهایی مانند تابش خورشیدی، سرعت باد و الگوی مصرف را افزایش داده‌اند که در نهایت به بهبود قابلیت اطمینان و کارایی سیستم منجر می‌شود (محمدی و همکاران، ۲۰۲۰).در کنار این رویکردها، مدل‌سازی عامل‌محور به‌عنوان یک روش نوین، اجزای

مختلف ریزشبکه را به‌صورت عوامل مستقل در نظر می‌گیرد که هر یک بر اساس اطلاعات محلی تصمیم‌گیری می‌کنند. رفتار کلی سیستم از تعامل این عوامل شکل می‌گیرد و این ویژگی امکان تحلیل رفتارهای پیچیده و طراحی سیستم‌های منعطف‌تر و تاب‌آورتر را فراهم می‌کند (موجیکا-ناوا و همکاران، ۲۰۱۳).

علاوه بر این، استفاده از روش‌های بهینه‌سازی ترکیبی که چندین الگوریتم را به‌صورت هم‌زمان به کار می‌گیرند، به‌طور فزاینده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. به‌عنوان مثال، ترکیب الگوریتم ژنتیک با بهینه‌سازی ازدحام ذرات یا شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند فرآیند جستجو را کارآمدتر کرده و راه‌حل‌های بهتری برای مسائل چندهدفه ارائه دهد (شارما و جین، ۲۰۱۹). این رویکردها با بهره‌گیری از نقاط قوت روش‌های مختلف، محدودیت‌های هر یک را کاهش داده و در نهایت به توسعه مدل‌هایی مقاوم‌تر و مقیاس‌پذیرتر برای بهینه‌سازی ریزشبکه‌ها منجر می‌شوند.

۳ .روش‌شناسی

۱/۳ .طراحی سیستم

شبکه ریزشبکه در این پژوهش به‌گونه‌ای طراحی شده است که یک پیکربندی واقع‌گرایانه را برای شبیه‌سازی فراهم آورد. در این ساختار، منابع مختلف انرژی تجدیدپذیر از جمله انرژی خورشیدی و بادی در کنار یک سامانه ذخیره‌سازی انرژی به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته شده‌اند. این شبکه شامل پنج گره است که هر یک نمایانگر موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت با الگوهای متمایز تولید و مصرف انرژی هستند. این گره‌ها شامل سامانه‌های خورشیدی فتوولتائیک و توربین‌های بادی به‌عنوان منابع اصلی تولید انرژی، و سامانه‌های ذخیره‌سازی مبتنی بر باتری به‌منظور متعادل‌سازی نوسانات تولید انرژی براساس جدول شماره ۱ می‌باشند.

گره ۱ :منطقه مسکونی مجهز به سامانه خورشیدی و متصل به ذخیره‌سازی باتری

گره ۲ :منطقه صنعتی با تقاضای توان بالا، مجهز به توربین بادی و توان پشتیبان متصل به شبکه

گره ۳ :ناحیه دورافتاده خارج از شبکه که به‌طور کامل متکی بر انرژی خورشیدی همراه با یک سامانه ذخیره‌سازی بزرگ است

گره ۴ :منطقه کشاورزی با ترکیب منابع بادی و خورشیدی

گره ۵ :مرکز اجتماعی متصل به سامانه خورشیدی و شبکه سراسری به‌منظور افزایش قابلیت اطمینان

پارامترهای کلیدی در مدل‌سازی این ریزشبکه به شرح زیر در نظر گرفته شده‌اند:

بار انرژی :مقدار بار در هر گره متفاوت است. برای نمونه، منطقه صنعتی (گره ۲) دارای تقاضای اوج حدود ۲۰۰ کیلووات و منطقه مسکونی (گره ۱) دارای تقاضای حدود ۵۰ کیلووات می‌باشد .

الگوهای آب‌وهوایی :میزان تابش خورشید و سرعت باد بر اساس داده‌های تاریخی مربوط به موقعیت جغرافیایی هر گره شبیه‌سازی شده است. به‌عنوان مثال، میانگین تابش خورشیدی در گره ۱ حدود ۵ کیلووات‌ساعت بر متر مربع در روز و میانگین سرعت باد در گره ۲ حدود ۸ متر بر ثانیه در نظر گرفته شده است .

تغییرپذیری تقاضای توان :تقاضای توان بر اساس یک منحنی بار روزانه مدل‌سازی شده است، به‌طوری که بار در ساعات صبح و عصر به بیشینه رسیده و در طول شب کاهش می‌یابد .

در طراحی این سامانه، اجزای مختلفی از جمله مبدل‌های الکترونیک قدرت، یکسوسازها و کنترل‌کننده‌های هوشمند لحاظ شده‌اند. هدف از این طراحی، تضمین جریان بهینه انرژی از بخش تولید به مصرف و همچنین مدیریت کارآمد سامانه‌های ذخیره‌سازی در شرایط مختلف بهره‌برداری است.

جدول ۱: خلاصه گره های مورد استفاده در تحقیق

گره	منبع انرژی	تقاضای پیک (کیلووات)	ظرفیت ذخیره‌سازی باتری (کیلووات‌ساعت)	میانگین سرعت باد (متر/ثانیه)	میانگین تابش خورشیدی (کیلووات‌ساعت/مترمربع/روز)
۱	خورشیدی	۵۰	۲۰۰	–	۵
۲	بادی	۲۰۰	۵۰۰	۸	–
۳	خورشیدی	۳۰	۱۵۰	–	۶
۴	خورشیدی + بادی	۷۰	۳۰۰	۷	۵٫۵
۵	خورشیدی + شبکه	۱۰۰	۴۰۰	–	۵٫۵

۲٫۳ .رویکرد مدل‌سازی

برای مدل‌سازی، این تحقیق از **متلب** و **هومر** به‌عنوان ابزارهای شبیه‌سازی اصلی استفاده خواهد کرد .متلب برای توسعه الگوریتم‌های سفارشی، بهینه‌سازی جریان انرژی و حل مسائل پیچیده ریاضی به کار گرفته می‌شود .هومر (بهینه‌سازی ترکیبی منابع انرژی چندگانه) برای شبیه‌سازی و بهینه‌سازی عملکرد ریزشبکه، ارائه بینش در مورد تولید انرژی، رفتار ذخیره‌سازی و قابلیت اقتصادی استفاده می‌شود.

مدل‌های تولید انرژی تجدیدپذیر بر اساس معادلات ریاضی زیر خواهد بود:

۱ .تولید انرژی خورشیدی:

$$P_{solar} = A \times I \times \eta_{PV}$$

که در آن:

- P_{solar} توان تولیدی توسط سیستم خورشیدی **PV** (کیلووات) است.
- A مساحت پنل‌های خورشیدی (متر مربع) است.
- I تابش خورشیدی (کیلووات‌ساعت/مترمربع/روز) است.
- η_{PV} بازده پنل‌های **PV** است که معمولاً حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد است.

۲ .تولید انرژی بادی:

$$P_{wind} = \frac{1}{2} \times \rho \times A \times v^3 \times \eta_{wind}$$

که در آن:

- P_{wind} توان تولیدی توسط توربین بادی (کیلووات) است.
- ρ چگالی هوا است (معمولاً ۱٫۲۲۵ کیلوگرم بر متر مکعب).

- A سطح جاروب‌شده توسط پره‌های توربین بادی (متر مربع) است.
- v سرعت باد (متر بر ثانیه) است.
- η_{wind} بازده توربین بادی است که معمولاً حدود ۳۰ تا ۴۵ درصد است.

یک تحلیل جریان انرژی برای اطمینان از عملکرد کارآمد ریزشبکه انجام خواهد شد. مدل جریان انرژی، تولید توان از منابع تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی و مصرف را در زمان واقعی ردیابی می‌کند و اطمینان حاصل می‌کند که توان اضافی یا ذخیره یا به شبکه صادر می‌شود، در حالی که کسری توسط باتری یا تأمین شبکه پوشش داده می‌شود.

۳/۳ .تکنیک‌های بهینه‌سازی

برای بهینه‌سازی عملکرد ریزشبکه، از الگوریتم ژنتیک ،بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی برای یافتن بهترین پیکربندی‌ها برای توزیع انرژی، مدیریت ذخیره‌سازی و تعادل بار استفاده خواهد شد.

۱ .**الگوریتم ژنتیک** :از الگوریتم برای یافتن استراتژی توزیع توان بهینه با شبیه‌سازی تکامل راه‌حل‌های بالقوه استفاده می‌شود. تابع برازش برای به حداقل رساندن تلفات انرژی و به حداکثر رساندن قابلیت اطمینان طراحی خواهد شد. مسئله بهینه‌سازی را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$\textbf{Minimize } f(x) = \sum_{i=1}^{N} (P_{\text{loss}} + C_{\text{operation}})$$

با توجه به محدودیت‌های زیر:

- $P_{\text{generated}} \geq P_{\text{demand}}$
- $V_{\min} \leq V_{\text{node}} \leq V_{\max}$
- $E_{\text{stored}} \leq \text{Capacity}$

۲ .**بهینه‌سازی ازدحام ذرات** : بهینه سازی ازدحام ذرات توزیع انرژی را در زمان واقعی با شبیه‌سازی حرکت ذرات در یک فضای راه‌حل بهینه می‌کند. تابع هدف مانند الگوریتم ژنتیک باقی می‌ماند، اما بهینه سازی ازدحام ذرات از هوش جمعی برای جستجوی بهینه جهانی استفاده می‌کند.

۳ .**شبکه‌های عصبی مصنوعی :** شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضای انرژی و تولید بر اساس داده‌های تاریخی پیاده‌سازی می‌شود و از یادگیری ماشین برای تنظیم پویای فرآیند بهینه‌سازی برای بهبود کارایی استفاده می‌کند.

۴/۳ .شبیه‌سازی

شبیه‌سازی در دو مرحله اجرا خواهد شد .**مرحله اول**، از داده‌های تاریخی برای الگوهای آب و هوا، بار انرژی و نوسانات تقاضا برای ایجاد یک عملکرد پایه برای ریزشبکه استفاده می‌شود .**مرحله دوم** شامل اجرای سناریوهای مختلف بهینه‌سازی، با تغییر پارامترهای کلیدی مانند:

- **تغییرپذیری آب و هوا** :معرفی تصادفی بودن در تابش خورشید و سرعت باد برای آزمایش مقاومت سیستم در برابر شرایط دنیای واقعی.
- **تغییرات بار** :شبیه‌سازی افزایش یا کاهش ناگهانی تقاضای انرژی در گره‌های مختلف.

هر سناریو در یک دوره یک ساله شبیه‌سازی می‌شود و نتایج برای در نظر گرفتن تغییرات فصلی میانگین‌گیری می‌شوند. نتایج بینش‌هایی در مورد چگونگی واکنش ریزشبکه به شرایط مختلف و تأثیر تکنیک‌های بهینه‌سازی بر عملکرد آن ارائه خواهند داد.

۵/۳ .معیارهای ارزیابی

برای ارزیابی موفقیت فرآیند بهینه‌سازی، از معیارهای زیر استفاده خواهد شد:

۱ .بهره‌وری انرژی:

$$\eta_{\text{efficiency}} = \frac{\text{مصرف‌شده انرژی کل}}{\text{تولیدشده انرژی کل}}$$

این معیار میزان کارآمدی استفاده ریزشبکه از انرژی تولیدشده از منابع تجدیدپذیر را اندازه‌گیری می‌کند.

۲ .صرفه‌جویی هزینه :

$$C_{\text{total}} = C_{\text{capital}} + C_{\text{operation}} + C_{\text{maintenance}} - C_{\text{savings}}$$

که در آن:

- C_{capital} هزینه سرمایه‌گذاری اولیه است.
- $C_{\text{operation}}$ هزینه عملیاتی ریزشبکه است.
- $C_{\text{maintenance}}$ شامل هزینه‌های نگهداری سیستم است.
- C_{savings} صرفه‌جویی ناشی از بهره‌وری انرژی و کاهش وابستگی به انرژی شبکه را نشان می‌دهد.

۳ .قابلیت اطمینان :تعداد ساعاتی که ریزشبکه بدون وقفه (قطع برق) کار می‌کند، به‌عنوان معیار قابلیت اطمینان ثبت می‌شود. هرچه درصد عملکرد بدون وقفه بالاتر باشد، ریزشبکه قابل‌اطمینان‌تر است.

با بهینه‌سازی این معیارها، ریزشبکه می‌تواند پایدارتر، مقرون‌به‌صرفه‌تر و تاب‌آورتر شود و به ادغام بهتر منابع انرژی تجدیدپذیر در کاربردهای دنیای واقعی منجر شود.

۴ .نتایج و بحث

۱/۴ .نتایج شبیه‌سازی

شبیه‌سازی‌های انجام‌شده بر روی شبکه ریزشبکه طراحی‌شده، بینش‌های قابل‌توجهی در مورد عملکرد منابع انرژی تجدیدپذیر مختلف و اثربخشی تکنیک‌های مختلف بهینه‌سازی ارائه داد. شبیه‌سازی‌ها به مدت یک سال، با شبیه‌سازی شرایط مختلف آب و هوایی، تغییرات بار و استراتژی‌های مدیریت انرژی، اجرا شدند. نتایج بهبودهایی در بهره‌وری انرژی، کاهش هزینه و قابلیت اطمینان سیستم را نشان می‌دهد، زمانی که تکنیک‌های بهینه‌سازی مانند الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی به کار گرفته شدند.

یافته‌های کلیدی:

- **بهره‌وری انرژی :**در تمام شبیه‌سازی‌ها، بهره‌وری انرژی با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافت. مدل پایه (بدون بهینه‌سازی) میانگین بازده ۷۵٪ داشت، در حالی که مدل‌های بهینه‌سازی شده بهبودهایی نشان دادند:

- الگوریتم ژنتیک :٪۸۲
- بهینه‌سازی ازدحام ذرات :٪۸۵
- شبکه‌های عصبی مصنوعی :٪۸۸


- **صرفه‌جویی هزینه :**مدل‌های بهینه‌سازی شده با کاهش تلفات انرژی و بهبود توزیع انرژی از سیستم‌های ذخیره‌سازی، به صرفه‌جویی هزینه قابل‌توجهی دست یافتند. صرفه‌جویی هزینه به‌عنوان تفاوت بین هزینه‌های عملیاتی در مدل پایه و مدل‌های بهینه‌سازی شده محاسبه شد. جدول زیر خلاصه صرفه‌جویی هزینه را نشان می‌دهد:

جدول ۲: صرفه‌جویی هزینه به تفکیک تکنیک بهینه‌سازی

ردیف	تکنیک بهینه‌سازی	هزینه کل (دلار/سال)	درصد کاهش	صرفه‌جویی هزینه (دلار)
۱	بدون بهینه‌سازی	۱۰۰٬۰۰۰	-	-
۲	الگوریتم ژنتیک	۹۲٬۰۰۰	٪۸	۸٬۰۰۰
۳	بهینه‌سازی ازدحام ذرات	۸۹٬۵۰۰	٪۱۰٫۵	۱۰٬۵۰۰
۴	شبکه‌های عصبی مصنوعی	۸۷٬۰۰۰	٪۱۳	۱۳٬۰۰۰

همان‌طور که در جدول نشان داده شده است، روش بهینه‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی با ٪۱۳ بیشترین صرفه‌جویی هزینه را داشت و پس از آن بهینه‌سازی ازدحام ذرات با ٪۱۰٫۵ و الگوریتم ژنتیک با ٪۸ قرار گرفتند. این نتایج پتانسیل شبکه‌های عصبی مصنوعی را برای به حداقل رساندن مؤثر هزینه‌های عملیاتی در ریزشبکه‌ها، به‌ویژه در سیستم‌های با تقاضای نوسانی و تولید انرژی تجدیدپذیر، برجسته می‌کند.

- **صرفه‌جویی انرژی :**صرفه‌جویی انرژی بر حسب کاهش تلفات انرژی اندازه‌گیری شد. نمودار زیر مقایسه بصری تلفات انرژی (بر حسب کیلووات‌ساعت) را بین تکنیک‌های مختلف بهینه‌سازی ارائه می‌دهد:



نتایج نشان می‌دهد که رویکرد مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی کمترین میزان تلفات انرژی را در میان روش‌های مورد بررسی دارد. پس از آن، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک به‌ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. عملکرد برتر شبکه‌های عصبی مصنوعی را می‌توان به توانایی آن در یادگیری الگوهای غیرخطی و پیش‌بینی دقیق‌تر نوسانات تولید منابع انرژی تجدیدپذیر نسبت داد. این قابلیت موجب بهبود مدیریت توان، کاهش اتلاف انرژی و افزایش بهره‌وری کلی سیستم ریزشبکه شده است

۲/۴ .تحلیل مقایسه‌ای تکنیک‌های بهینه‌سازی

برای ارائه مقایسه دقیق‌تر بین سه تکنیک بهینه‌سازی، عملکرد هر روش از نظر بهره‌وری انرژی، قابلیت اطمینان و زمان محاسبه تحلیل شد.

جدول ۳: مقایسه عملکرد تکنیک‌های بهینه‌سازی

معیار	شبکه عصبی مصنوعی	ازدحام ذرات	الگوریتم ژنتیک
بهره‌وری انرژی	۸۸	۸۵	۸۲
صرفه‌جویی هزینه	۱۳	۱۰/۵	۸
تلفات انرژی (کیلووات‌ساعت/سال)	۱۲٬۵۰۰	۱۵٬۰۰۰	۱۸٬۰۰۰
قابلیت اطمینان	۹۹	۹۷	۹۵
زمان محاسبه (دقیقه)	۴۰	۲۵	۳۰

•بهره‌وری انرژی :بهینه‌سازی مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی بالاترین بهره‌وری انرژی (٪۸۸) را نشان داد و پس از آن بهینه‌سازی ازدحام ذرات (٪۸۵) و الگوریتم ژنتیک (٪۸۲) قرار داشتند. الگوریتم شبکه‌های عصبی مصنوعی به دلیل توانایی‌اش در یادگیری الگوهای پیچیده از داده‌ها، عملکرد بهتری داشت و به آن اجازه می‌داد تقاضا و تولید انرژی را با دقت بیشتری پیش‌بینی کند.

•**قابلیت اطمینان** :قابلیت اطمینان بر حسب درصد زمانی که ریزشبکه بدون وقفه کار می‌کرد، اندازه‌گیری شد. رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی دوباره عملکرد برتری با نرخ قابلیت اطمینان ٪۹۹ نشان داد، در مقایسه با ٪۹۷ برای بهینه‌سازی ازدحام ذرات و ٪۹۵ برای الگوریتم ژنتیک. این نشان می‌دهد که شبکه‌های عصبی مصنوعی می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی خطر قطع برق را در سیستم‌های با ادغام بالای انرژی‌های تجدیدپذیر کاهش دهد.

•**زمان محاسبه** :اگرچه شبکه‌های عصبی مصنوعی بهترین نتایج را از نظر بهره‌وری انرژی و قابلیت اطمینان به دست آورد، اما زمان محاسبه بیشتری (۴۰ دقیقه در هر شبیه‌سازی) نسبت به بهینه‌سازی ازدحام ذرات (۲۵ دقیقه) و الگوریتم ژنتیک (۳۰ دقیقه) نیاز داشت. مبادله بین هزینه محاسباتی و عملکرد بهینه‌سازی ممکن است در کاربردهای دنیای واقعی که تصمیم‌گیری سریع حیاتی است، مورد توجه قرار گیرد.

۳/۴ .تفسیر نتایج

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر (خورشیدی و بادی) در ریزشبکه تأثیر قابل‌توجهی بر پایداری و عملکرد آن دارد. تکنیک‌های بهینه‌سازی استفاده‌شده در این تحقیق نقش حیاتی در کاهش چالش‌های ناشی از ماهیت متناوب این منابع ایفا کردند.

•تأثیر بر پایداری ریزشبکه :منابع انرژی خورشیدی و بادی تغییرپذیری را در منبع تغذیه ایجاد می‌کنند که در صورت عدم مدیریت صحیح، می‌تواند باعث بی‌ثباتی شود. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که هر سه تکنیک بهینه‌سازی (الگوریتم ژنتیک، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی) با توزیع کارآمد انرژی از سیستم‌های ذخیره‌سازی و تنظیم جریان توان در زمان واقعی، پایداری ریزشبکه را بهبود بخشیدند. به‌ویژه، شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی منابع تجدیدپذیر عملکرد بسیار مطلوبی داشته و موجب عملکرد روان‌تر سیستم و کاهش وقفه‌ها شده است.

•صرفه‌جویی انرژی و کاهش هزینه :کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی انرژی قابل‌توجه مشاهده‌شده در شبیه‌سازی‌ها را می‌توان به استفاده بهینه از منابع انرژی تجدیدپذیر و سیستم‌های ذخیره‌سازی نسبت داد. با به حداقل رساندن تلفات انرژی و بهینه‌سازی توزیع توان، ریزشبکه توانست کارآمدتر عمل کند و در نتیجه هزینه‌های عملیاتی کاهش یابد. توانایی برتر شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی الگوهای انرژی، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر تولید و مصرف انرژی را فراهم کرده و به کاهش بیشتر هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری سیستم منجر شده است.

۴/۴ .چالش‌ها و محدودیت‌ها

علیرغم نتایج مثبت، چندین چالش و محدودیت مرتبط با رویکرد مدل‌سازی و بهینه‌سازی فعلی وجود دارد:

محدودیت‌های رویکرد مدل‌سازی فعلی:

•داده‌های آب‌وهوایی ساده‌شده :داده‌های آب‌وهوایی مورد استفاده برای شبیه‌سازی تابش خورشید و سرعت باد بر اساس میانگین‌های تاریخی بوده است که ممکن است تغییرات کوتاه‌مدت در شرایط واقعی را به‌طور کامل منعکس نکند. این ساده‌سازی می‌تواند منجر به برآوردهای خوش‌بینانه‌تر از عملکرد ریزشبکه شود.

•پروفایل‌های بار ثابت :تقاضای انرژی در هر گره بر اساس یک الگوی بار ثابت شبیه‌سازی شده است. در عمل، مصرف انرژی می‌تواند تحت تأثیر عوامل متعددی مانند رفتار مصرف‌کنندگان و رویدادهای پیش‌بینی‌نشده قرار گیرد که در این مدل لحاظ نشده‌اند.

۵ .نتیجه‌گیری

این تحقیق به بررسی مدل‌سازی و بهینه‌سازی یک سیستم ریزشبکه پرداخت که منابع انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه خورشید و باد را برای افزایش کارایی و قابلیت اطمینان آن ادغام می‌کند. از طریق یک سری شبیه‌سازی و استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی پیشرفته – الگوریتم ژنتیک ، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و شبکه‌های عصبی مصنوعی ما توانستیم بهبودهای قابل‌توجهی در عملکرد ریزشبکه شناسایی کنیم.

یافته‌های کلیدی تحقیق به شرح زیر است:

- **بهره‌وری انرژی** :مدل مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی بالاترین بهره‌وری انرژی را با ۸۸٪ نشان داد و پس از آن بهینه‌سازی ازدحام ذرات با ۸۵٪ و الگوریتم ژنتیک با ۸۲٪ قرار داشتند. این نتیجه بر اهمیت استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی برای بهینه‌سازی سیستم‌های مدیریت انرژی پیچیده تأکید می‌کند.
- **صرفه‌جویی هزینه** :تمام تکنیک‌های بهینه‌سازی هزینه‌های عملیاتی ریزشبکه را کاهش دادند، به‌طوری که شبکه‌های عصبی مصنوعی با ۱۳٪ بیشترین صرفه‌جویی هزینه، بهینه‌سازی ازدحام ذرات با ۱۰٫۵٪ و الگوریتم ژنتیک با ۸٪ را به دست آوردند.
- **قابلیت اطمینان** :شبکه‌های عصبی مصنوعی همچنین بالاترین قابلیت اطمینان را با ۹۹٪ عملکرد بدون وقفه نشان داد و اثربخشی خود را در متعادل‌سازی تولید و مصرف انرژی، حتی با تغییرپذیری ذاتی منابع انرژی تجدیدپذیر، به نمایش گذاشت.
- **کاهش تلفات انرژی** :رویکرد شبکه‌های عصبی مصنوعی تلفات انرژی را به ۱۲٬۵۰۰ کیلووات‌ساعت در سال به حداقل رساند، در مقایسه با ۱۵٬۰۰۰ کیلووات‌ساعت برای بهینه‌سازی ازدحام ذرات و ۱۸٬۰۰۰ کیلووات‌ساعت برای الگوریتم ژنتیک ، که نشان‌دهنده توانایی برتر شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تولید انرژی و بهینه‌سازی ذخیره‌سازی است.

به‌طور کلی، یافته‌ها نشان می‌دهند که استفاده از تکنیک‌های بهینه‌سازی به‌طور قابل‌توجهی عملکرد ریزشبکه، به‌ویژه در مدیریت ماهیت غیرقابل‌پیش‌بینی منابع انرژی تجدیدپذیر، را افزایش می‌دهد.

۱٫۵ .پیامدها برای طراحی دنیای واقعی

نتایج این تحقیق پیامدهای قوی برای طراحی و عملیات آینده ریزشبکه‌های دنیای واقعی دارد:

- **افزایش کارایی ریزشبکه** :استفاده از تکنیک‌های شبکه‌های عصبی مصنوعی ، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک می‌تواند به اپراتورهای ریزشبکه در به حداکثر رساندن بهره‌وری انرژی و به حداقل رساندن تلفات کمک کند. این یافته‌ها می‌توانند مستقیماً برای ریزشبکه‌های مسکونی، تجاری و صنعتی که به انرژی تجدیدپذیر متکی هستند، به کار گرفته شوند.
- **پایداری** :با بهبود ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر، این تحقیق از تلاش جهانی برای سیستم‌های انرژی پایدارتر حمایت می‌کند. ریزشبکه‌های بهینه‌سازی‌شده با الگوریتم‌های پیشرفته می‌توانند وابستگی به سوخت‌های فسیلی را کاهش دهند، انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهند و استفاده از سیستم‌های انرژی پاک‌تر و غیرمتمرکز را ترویج کنند.
- **کاهش هزینه** :کاهش هزینه‌های عملیاتی مشاهده‌شده در شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که این تکنیک‌های بهینه‌سازی می‌توانند ریزشبکه‌های مبتنی بر انرژی تجدیدپذیر را از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه‌تر کنند. این امر برای افزایش پذیرش ریزشبکه‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه حیاتی است.

این تحقیق یک چارچوب عملی ارائه می‌دهد که می‌تواند برای کاربردهای مختلف، از پروژه‌های برق‌رسانی روستایی در مناطق خارج از شبکه تا افزایش بهره‌وری انرژی در محیط‌های شهری، تطبیق داده شود.

۲٫۵ .محدودیت‌های تحقیق

با وجود بینش‌های ارزشمند، این تحقیق دارای محدودیت‌هایی است:

- **ساده‌سازی داده‌ها** :استفاده از داده‌های آب و هوایی میانگین و پروفایل‌های بار ثابت ممکن است به‌طور کامل پیچیدگی و غیرقابل‌پیش‌بینی بودن شرایط دنیای واقعی را منعکس نکند.

- **مقیاس محدود :**مدل به یک ریزشبکه کوچک با پنج گره محدود شد و نتایج ممکن است به‌طور مستقیم به سیستم‌های بزرگتر و پیچیده‌تر قابل‌تعمیم نباشند.
- **هزینه محاسباتی :**اگرچه شبکه‌های عصبی مصنوعی بهترین عملکرد را داشت، اما زمان محاسبه بیشتری نسبت به بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک نیاز داشت که ممکن است در کاربردهایی که نیاز به تصمیم‌گیری بلادرنگ دارند، چالش‌برانگیز باشد.

۳٫۵ .کارهای آینده

در حالی که این تحقیق بینش‌های ارزشمندی تولید کرده است، چندین حوزه برای اکتشاف و بهبود بیشتر وجود دارد:

- **تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشین :**مطالعات آینده می‌توانند بر پیاده‌سازی مدل‌های یادگیری ماشین پیچیده‌تر، مانند یادگیری عمیق یا یادگیری تقویتی، برای بهینه‌سازی عملیات ریزشبکه متمرکز شوند. این تکنیک‌ها می‌توانند دقت پیش‌بینی بیشتری برای تقاضا و تولید انرژی ارائه دهند و سازگاری کلی سیستم با شرایط بلادرنگ را بهبود بخشند.
- **رویکردهای بهینه‌سازی ترکیبی (هیبرید) :**ترکیب چندین تکنیک بهینه‌سازی، مانند الگوریتم ژنتیک با بهینه‌سازی ازدحام ذرات یا شبکه‌های عصبی مصنوعی ، می‌تواند منجر به الگوریتم‌های بهینه‌سازی ترکیبی شود که از نقاط قوت رویکردهای مختلف بهره‌مند می‌شوند. چنین مدل‌های ترکیبی می‌توانند عملکرد حتی بهتری در مدیریت پیچیدگی سیستم‌های انرژی ریزشبکه ارائه دهند.
- **ادغام خودروهای الکتریکی :**با افزایش خودروهای الکتریکی، تحقیقات آینده می‌تواند بررسی کند که چگونه **ادغام خودروهای الکتریکی** ها می‌توانند به‌عنوان یک بار و یک راه‌حل ذخیره‌سازی انرژی در ریزشبکه ادغام شوند. بهینه‌سازی تعامل بین ریزشبکه‌ها و **ادغام خودروهای الکتریکی** ها برای توسعه شهرهای هوشمند و سیستم‌های حمل‌ونقل پایدار بسیار مهم خواهد بود.
- **فناوری‌های شبکه هوشمند :**ترکیب فناوری‌های شبکه هوشمند در مدل ریزشبکه می‌تواند تصمیم‌گیری بلادرنگ را افزایش دهد، توزیع انرژی را خودکار کند و تاب‌آوری ریزشبکه‌ها را بیشتر بهبود بخشد. بررسی ادغام دستگاه‌های اینترنت اشیا و فناوری بلاک‌چین برای مدیریت انرژی غیرمتمرکز نیز می‌تواند امکانات جدیدی را برای بهینه‌سازی ریزشبکه‌ها باز کند.

در نتیجه، در حالی که این تحقیق پتانسیل تکنیک‌های بهینه‌سازی را برای بهبود کارایی و قابلیت اطمینان ریزشبکه نشان می‌دهد، کارهای آینده می‌توانند با بررسی تکنیک‌های پیشرفته‌تر و فناوری‌های نوظهور که می‌توانند پایداری و مقیاس‌پذیری ریزشبکه‌ها را بیشتر افزایش دهند، بر این یافته‌ها گسترش یابند.

منابع

1. Barbieri, F., Spina, S., & Venturini, M. (2016). Optimization of energy storage systems for microgrid operation.Journal of Energy Storage, 5, 1-11.
2. Farhat, W., & Ammar, A. (2015). Genetic algorithm for microgrid optimization: A review. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 69, 39-46.
3. Gholami, M., Parvizi, J., & Nazarboland, A. (2020). Optimization of microgrid energy systems with renewable sources. Energy, 195, 117053.
4. International Energy Agency (IEA). (2021). Renewables 2021: Analysis and Forecast to 2026. IEA Publications.
5. Lasseter, R. (2011). Smart Distribution: Coupled Microgrids. Proceedings of the IEEE.
6. Luthander, R., Widén, J., Nilsson, D., & Palm, J. (2015). Photovoltaic self-consumption in buildings: A review.Applied Energy, 142, 80-94.
7. Mohammadi, M., Saif, M., & Hossain, M. (2020). Optimization algorithms for microgrid energy management: Areview. Energy Conversion and Management, 226, 113489.

8. Mojica-Nava, E., Pedroso, L. J., & Quijano, N. (2013). Distributed predictive control strategies for energymanagement of microgrids. IEEE Transactions on Smart Grid, 4(4), 2236-2247.
9. Sharma, S., & Jain, S. (2019). Hybrid optimization techniques for microgrid applications: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 85, 598-611.
10. International Energy Agency (IEA). (2021). Renewables 2021: Analysis and Forecast to 2026. IEA Publications.
11. Lasseter, R. (2011). Smart Distribution: Coupled Microgrids. Proceedings of the IEEE.
12. Chowdhury, M.G., Maruf, S., & Yatim, A.H.M. (2018). Microgrid and renewable energy integration: State-ofthe-art and future trends. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 43, 584–593.
13. Luthander, R., Widén, J., Nilsson, D., & Palm, J. (2015). Photovoltaic self-consumption in buildings: A review.Applied Energy, 142, 80–94.
14. Gholami, M., Parvizi, J., & Nazarboland, A. (2020). Optimization of microgrid energy systems with renewablesources. Energy, 195, 117053.
15. Mohammadi, M., Saif, M., & Hossain, M. (2020). Optimization algorithms for microgrid energy management: Areview. Energy Conversion and Management, 226, 113489.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

شبیه‌سازی و تحلیل ارتعاشی موتور پیزوالکتریک خطی نوع RB-RPA و بررسی اثر متریال استاتور بر عملکرد آن

محمد حیدری [۱] محمد باقری نوری [۲]

[۱] اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک ، دانشجو کارشناسی ارشد
mohammad1heidari1@gmail.com ،
[۲] اراک، دانشگاه اراک، دانشکده فنی مهندسی ، گروه مهندسی مکانیک ، استادیار
m-bagherinoori@araku.ac.ir ،

چکیده

موتورهای پیزوالکتریک به دلیل دقت بالا، پاسخ دینامیکی سریع و ساختار فشرده، کاربرد وسیعی در سیستم‌های موقعیت‌یابی میکرو و تجهیزات اپتیکی دارند. در این پژوهش، عملکرد یک موتور پیزوالکتریک خطی نوع RB-RPA با استفاده از روش اجزای محدود (FEM) در نرم‌افزار COMSOL Multiphysics شبیه‌سازی و ارزیابی شده است. بر اساس مطالعات پیشین، مکانیزم حرکتی این موتور مبتنی بر تحریک هم‌زمان مودهای ارتعاشی شعاعی و خمشی است. به منظور بررسی امکان بهبود عملکرد مکانیکی و آکوستیکی، جنس فلز پایه استاتور که در مدل‌های مرجع از جنس آلیاژ آلومینیوم است، به آلیاژهای تیتانیوم (Titanium beta-21S)و استیل (Steel AISI 4340) تغییر یافت. مدل‌سازی در فضای سه بعدی انجام شد و فیزیک‌های کوپل شده مکانیک جامدات و الکترواستاتیک مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحلیل مودال نشان داد که فرکانس رزونانس کاری برای استاتور تیتانیومی و استیل به ترتیب **18122 Hz** و **19906Hz** تغییر می‌یابد. تحلیل‌های پارامتریک در حوزه زمان نشان داد که با ایجاد مسیرهای بیضوی در پایه‌های محرک و انتقال نیرو از طریق تماس اصطکاکی، سرعت خطی لغزنده با ولتاژ تحریک رابطه خطی داشته و برای مواد مذکوردر فرکانس رزونانس به بیشینه مقدار خود، یعنی **76.542 mm/s** و **77.171 mm/s** در ولتاژ ***100V*** می‌رسد. نتایج این شبیه‌سازی ضمن تأیید اصول تئوری موتورهای پیزوالکتریک، پتانسیل مواد مذکور را برای جایگزینی در ساختار استاتور نشان می‌دهد.

واژه‌هاي كليدي

موتور پیزوالکتریک خطی RB-RPA، استاتور تیتانیومی، استاتور استیل، مسیر حرکتی بیضوی، نرم‌افزار کامسول

۱- مقدمه

موتورهای پیزوالکتریک با بهره‌گیری از اثر پیزوالکتریک معکوس، ارتعاشات مکانیکی با فرکانس بالا (محدوده فراصوت) را از طریق نیروی اصطکاک در سطح تماس به حرکت خطی یا دورانی تبدیل می‌کنند. این موتورها در مقایسه با موتورهای الکترومغناطیسی سنتی، مزایای برجسته‌ای نظیر حجم پایین، عدم تولید میدان مغناطیسی، پاسخ دینامیکی بسیار سریع و قابلیت قفل‌شوندگی (حفظ موقعیت) در حالت خاموش را دارا هستند که آن‌ها را برای کاربردهایی نظیر فوکوس لنز دوربین‌ها و تجهیزات پزشکی ایده‌آل می‌سازد.

در میان طرح‌های گوناگون، موتور نوع RB-RPA[1] به دلیل بهره‌گیری از یک[2] ساختار فشرده و ترکیبی از[3] مودهای ارتعاشی شعاعی و خمشی، مورد توجه قرار گرفته است. اصل کار این موتور بر اساس یک استاتور[4] متشکل از یک صفحه فلزی توخالی[5] (به عنوان پایه) و صفحات[6] سرامیکی پیزوالکتریک (PZT) استوار است. سرامیک‌های پیزوالکتریک به دو گروه R-PZT[7] و B-PZT[8] تقسیم می‌شوند. با اعمال[9] دو سیگنال ولتاژ متناوب[10] (AC) با اختلاف فاز $\frac{\pi}{2}$ این دو گروه، مودهای ارتعاشی شعاعی[11] (R-mode) و خمشی (B-mode)[12] به صورت[13] هم‌زمان برانگیخته می‌شوند. ترکیب[14] این دو مود باعث[15] ایجاد مسیرهای حرکتی بیضوی[16] در پایه‌های محرک استاتور[17] می‌شود.

در پژوهش‌های پیشین، از جمله کار انجام شده توسط لی و همکاران (Wang et al. 2025)، استاتور از جنس آلومینیوم به همراه سرامیک‌های PZT-۴ ساخته شده و به کمک نرم‌افزار ANSYS تحلیل شده است. پیشرفت‌های اخیر در زمینه رباتیک و مکانیزم‌های محرک پیشرفته (Gao & Chien, 2017)، نیاز به سیستم‌های حرکتی دقیق و فشرده را بیش از پیش نمایان کرده است. این نیاز به ویژه در تکنولوژی‌های پیشرفته اپتیکی نظیر سیستم‌های لنز و فوکوس خودکار (Blahnik & Schindelbeck, 2021)و همچنین تجهیزات فوتونیک و سیستم‌های نوری مینیاتوری (Hu et al., 2024) بسیار حیاتی است. برای دستیابی به این سطح از دقت، سیستم‌های لیزری و فوتونیک به تنظیمات بسیار ظریف مکانیکی وابسته‌اند (Liu et al., 2025). در همین راستا، محققان به طراحی و کنترل مکانیزم‌های حرکتی دقیق برای کاربردهای نوری توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند (Liu & Lin, 2009).

در میان مکانیزم‌های مختلف، موتورهای پیزوالکتریک به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد در ایجاد حرکت مکانیکی دقیق (Liu et al., ۲۰۱۶)، به عنوان یکی از بهترین گزینه‌ها شناخته می‌شوند. تحلیل فیزیک کاربردی مواد پیزوالکتریک و طراحی ساختارهای رزونانسی برای ایجاد حرکت (Qiao et al., 2022)، به طور گسترده‌ای در توسعه سنسورها و محرک‌های مینیاتوری اولتراسونیک مورد استفاده قرار گرفته است (Naono et al., 2015). علاوه بر طراحی مکانیکی، بهبود عملکرد حرکتی این موتورها نیازمند کنترل الکترونیک دقیق درایورهای صنعتی است (Huang et al., 2024). در نهایت، با پیشرفت در علوم مواد پیشرفته و طراحی مکانیزم‌های نوین فعال‌سازی، استفاده از این عملگرها در تجهیزات بسیار فشرده با کارایی بالا امکان‌پذیر شده است (Li et al., 2020).

علاوه بر این، تحقیقات بنیادین بر روی مواد هوشمند و مکانیزم‌های چندمنظوره (Gao et al., 2019)، زمینه‌ساز تحلیل‌های دقیق‌تر مکانیکی، ارتعاشی و ساختاری در موتورهای التراسونیک شده است (Yan et al., 2024; Yi et al., 2024). این پیشرفت‌های تئوری و ساختاری، توسعه میکروعملگرها و ربات‌های مینیاتوری با قابلیت‌های حرکتی بدیع را به طور چشمگیری تسریع کرده است (Belke & Paik, 2019; Li et al., 2023). از سوی دیگر، پیاده‌سازی این سیستم‌های پیچیده در کاربردهای واقعی،

---

[1] Radial-Bending resonant type piezoelectric
[2] stator
[3] Piezo electric plates
[4] Radial piezoelectric plate
[5] Bending piezoelectric plate
[6] Alternating Current
[7] Radial vibration mode
[8] Bending vibration mode
[9] Elliptical Trajectories
[10] Driving feet

نیازمند یکپارچه‌سازی پیشرفته مکاترونیکی (Nica et al., 2022) و طراحی روش‌های کنترلی و درایورهای صنعتی با پاسخ‌دهی سریع است (Wu et al., 2024). همچنین، بهره‌گیری از امواج فراصوت و تشدید آکوستیک، افق‌های جدیدی را در سیستم‌های فعال‌سازی و رباتیک باز کرده است .(Dillinger et al., 2021)

ارزیابی و تلفیق عملگرهای پیزوالکتریک با سیستم‌های الکترومغناطیسی (Liu et al., 2010)، نشان‌دهنده اهمیت روزافزون این سیستم‌های محرک در تجهیزات موقعیت‌یابی فوق‌دقیق امروزی است. در همین راستا، مهندسی دقیق و بهینه‌سازی عملکرد مکانیکی عملگرها به منظور دستیابی به موقعیت‌یابی در مقیاس میکرو و نانو به طور پیوسته مورد ارزیابی قرار گرفته است (Gaunekar et al., 2005; Liu et al., **2017**). در کنار ترکیب آن‌ها با محرک‌های الکترومغناطیسی (Liu et al., 2009)، امکان پیاده‌سازی مکانیزم‌های حرکتی ظریف و کاربردهای اپتیکی پیشرفته را فراهم کرده است (Kim et al., 2009).

اخیراً، یکپارچه‌سازی سنسورها و عملگرهای نوین (Hsieh et al., 2020) با بهره‌گیری از مواد پیشرفته (Hai et al., 2023) و توسعه فناوری‌های میکروسیستم، منجر به کوچک‌سازی بی‌سابقه تجهیزات اپتومکاترونیکی و سیستم‌های فوکوس اپتیکی شده است (Song et al., 2010). این دستاوردها، مسیر را برای استفاده از این موتورهای هوشمند در تجهیزات پیچیده علمی، سیستم‌های تصویربرداری نسل جدید و ابزارهای پیشرفته پزشکی هموار ساخته است(Guo et al., 2023).

اگرچه آلومینیوم وزن سبکی دارد، اما جایگزینی آن با موادی که نسبت استحکام به وزن بالاتر و خواص انتقال آکوستیک بهتری دارند، می‌تواند کارایی موتور را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از این پژوهش، مدل‌سازی دقیق این موتور در نرم‌افزار کامسول و بررسی اثر جایگزینی ماده استاتور با آلیاژ تیتانیوم Titanium beta – 21s و Steel AISI 4340 بر روی فرکانس کاری، شکل مودها و رفتار سرعت–ولتاژ آن است.


۲- الگوسازی نظری و مدل‌سازی المان محدود

۲-۱- هندسه و متریال


به منظور کاهش هزینه‌های محاسباتی ضمن حفظ دقت فیزیکی مسئله، هندسه موتور به صورت متقارن محوری[2] در نرم‌افزار COMSOL Multiphysics مدل‌سازی شد. لغزنده[3] به عنوان یک لوله استوانه‌ای برنجی با قطر خارجی 11.5میلی‌متر، ضخامت دیواره 0.25میلی‌متر و طول 5 میلی‌متر، مطابق با ابعاد مرجع (Wang et al, ۲۰۲۵) در نظر گرفته شد.

برای بخش استاتور، متریال فلز پایه از آلومینیوم به Titanium beta – 21s و Steel AISI 4340 تغییر یافت. این آلیاژ تیتانیوم علاوه بر مقاومت در برابر خستگی بالا، ویژگی‌های ارتعاشی مطلوبی برای انتقال انرژی آکوستیک فراهم می‌کند. صفحات پیزوالکتریک نیز از ماده PZT-۴ انتخاب شدند که محور پولاریزاسیون آن‌ها برای تولید کرنش در راستای مطلوب یعنی در راستای Z تنظیم گردید.

[2] Axisymmetric
[3] Slider
[4]
[5]



شکل ۱: شماتیک عملگر پیزوالکتریک RB-RPA



شکل ۲: شماتیک لغزنده که در مرکز عملگر پیزوالکتریک قرار می‌گیرد

در شکل ۱ ساختار مورد نظر نمایش داده شده است. همانطور که شکل یک نشان می‌دهد ساختار از یک لایه ورق فلزی در وسط و چهار عدد ورق پیزوالکتریک شعاعی و دو عدد ورق پیزوالکتریک خمشی که به ترتیب با رنگ‌های خاکستری، صورتی و آبی مشخص شده اند، تشکیل شده است. در شکل ۲ شماتیک قرار گرفتن لغزنده در مرکز عملگر پیزوالکتریک نمایش داده شده است.

۲-۲- فیزیک حاکم بر مسئله و شرایط مرزی

فیزیک حاکم بر مسئله، اثر متقابل مکانیک جامدات و الکتریسیته است که به صورت کوپل شده[6] حل می‌شود. در این شبیه‌سازی، مرکز[7] استاتور با شرط مرزی تکیه‌گاه ثابت مهار شد تا شرایط نصب فیزیکی مدل‌سازی شود.

برای تولید مسیر بیضوی در نوک پایه‌های محرک، سیگنال‌های تحریک به صورت $V_1 = V_0\sin(2\pi f_0 t)$ و $V_2 = V_0\cos(2\pi f_0 t)$ اعمال شدند که اختلاف فاز $\frac{\pi}{2}$ را تأمین می‌کنند.

یکی از چالش‌های اصلی در شبیه‌سازی موتورهای پیزوالکتریک، مدل‌سازی دقیق ارتعاش میکرومتری حرکت است. بدین منظور، از ویژگی گره تماس بین پایه‌های استاتور و لوله برنجی (لغزنده) استفاده شد. همچنین یک نیروی پیش‌بار اولیه تعریف گردید، زیرا وجود پیش‌بار[9] برای ایجاد اصطکاک کافی و انتقال نیروی محرکه[8] ناشی از مسیر بیضوی به لغزنده در راستای محور OZ ضروری است. شبکه‌بندی دامنه محاسباتی به ویژه در نواحی تماس با استفاده از المان‌های چهارضلعی[13] انجام گرفت تا همگرایی حل تضمین شود.

۳- نتایج و بحث


۳-۱- تحلیل فرکانسی

در این پژوهش، مکانیزم حرکتی و عملکرد یک موتور پیزوالکتریک نوع RB-RPA با استفاده از مدل‌سازی المان محدود در فضای سه‌بعدی متقارن محوری مورد تحلیل قرار گرفت. تمرکز اصلی بر روی تغییر متریال بدنه استاتور از آلیاژ آلومینیوم (رایج در مراجع) به آلیاژ تیتانیوم Titanium beta-21S و Steel AISI 4340 بود.


گام نخست در شبیه‌سازی، یافتن فرکانس رزونانس کاری سیستم پس از تغییر متریال بود. از آنجا که چگالی و مدول الاستیسیته تیتانیوم با آلومینیوم متفاوت است، انتظار می‌رفت فرکانس کاری تغییر کند. با حل دامنه فرکانسی و بررسی شکل مودها، مودی که ترکیب مناسبی از ارتعاش شعاعی و خمشی را برای ایجاد مسیر بیضوی در پایه‌ها فراهم می‌کرد، استخراج شد. نتایج نشان داد که فرکانس رزونانس استاتور تیتانیومی به مقدار $18122Hz$ و هم‌چنین فرکانس رزونانس استاتور استیل به مقدار $19906Hz$ تغییر یافته است. این فرکانس به عنوان پارامتر فرکانس تحریک (f_0) برای تحلیل‌های بعدی در نظر گرفته شد.

---

[2] Piezoelectric Effect
[2] Fixed Constraint
[2] Contact Pair
[2] Preload
[3] Mesh
[3] Mapped/Hexahedral
[3] Eigenfrequency Analysis
[3] density
[3] Youngs Modulus
[4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]




شکل ۳: شماتیک مود شعاعی در فرکانس رزونانس کاری



شکل ۴: شماتیک مود خمشی در فرکانس رزونانس کاری

شکل ۳ شماتیک مود شعاعی و شکل ٤ شماتیک مود خمشی را نشان می دهد. این دو گروه، مودهای ارتعاشی شعاعی و خمشی به صورت هم‌زمان برانگیخته می‌شوند. ترکیب این دو مود باعث ایجاد مسیرهای حرکتی بیضوی[3] در پایه‌های محرک[6] استاتور می‌شود[5].

[3] Elliptical Trajectories
[3] Driving feet
[5]
[6]




شکل ۵: شماتیک ایجاد مسیر بیضوی که از ترکیب مناسبی از ارتعاش شعاعی و خمشی ایجاد می‌گردد

۳-۲- تحلیل وابسته به زمان و پارامتریک [۳] [۳] [۸] [۳] [۷]


با تنظیم فرکانس تحریک بر روی فرکانس رزونانس به دست آمده، تحلیل وابسته به زمان برای بررسی رفتار گذرای سیستم، رسیدن به حالت پایدار و محاسبه جابجایی لغزنده در طول زمان انجام شد. با توجه به اینکه جابجایی لغزنده در راستای محور oz اندازه‌گیری میشود لذا سرعت متوسط خطی لغزنده با استفاده از رابطه‌ی $v = \frac{\Delta z}{\Delta t}$ در بازه زمانی حالت پایدار محاسبه گردید.

نمودار سرعت لغزنده بر حسب فرکانس تحریک در ولتاژ ثابت $V_{p-p} = 100v$ رسم شد. همان‌طور که از تئوری انتظار می‌رفت، پاسخ فرکانسی سیستم دارای فرم زنگوله‌ای حول فرکانس رزونانس است و برای ماده تیتانیومی و استیل بیشترین سرعت به ترتیب در فرکانس‌های $19500Hz$ و $19250Hz$ رخ می‌دهد. انحراف از این فرکانس منجر به افت شدید مکانیزم تماس و کاهش سرعت می‌شود. برای رسم نمودارهای کلیدی از مطالعه‌ی پارامتریک استفاده می‌گردد. در نمودار سرعت ولتاژ میتوان با تغییر ولتاژ V_0 در یک بازه‌ی مشخص مدل را برای هر مقدار ولتاژ حل نمود.

[3] Time-dependent study [7]
[3] Parametric sweep [8]
[3] Steady-state [9]



شکل ۶: نمودار فرکانس سرعت ماده‌ی Titanium beta – 21s که در فرکانس 19500Hz سرعت لغزنده به بیشینه مقدار 76.579 mm/s می‌رسد




شکل۷: نمودار فرکانس سرعت ماده‌ی Steel AISI 4340 که در فرکانس 19250Hz سرعت لغزنده به بیشینه مقدار 77.171 mm/s می‌رسد


هم‌چنین، تأثیر دامنه ولتاژ تحریک بر روی سرعت لغزنده مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان‌دهنده یک ولتاژ آستانه برای غلبه بر اصطکاک ایستایی و شروع حرکت است. پس از عبور از این ولتاژ، سرعت خطی لغزنده به صورت خطی با افزایش دامنه ولتاژ افزایش می‌یابد. در ولتاژ ماکزیمم اعمالی برابر با 100v، موتور با استاتور تیتانیومی توانست به سرعت نهایی 76.579 mm/s دست یابد و هم چنین موتوتر با استاتور استیل توانست به سرعت 77.171 mm/s دست یابد. مقایسه این مقادیر

[4] Threshold Voltage

با مدل آلومینیومی نشان می‌دهد که استفاده از تیتانیوم، با وجود تغییر فرکانس کاری، یکپارچگی ساختاری بهتری تحت بارهای نوسانی سنگین ارائه می‌دهد و انتقال حرکت با پایداری بالاتری صورت می‌پذیرد.



شکل۸: نمودار ولتاژ سرعت ماده‌ی Steel AISI 4340 که در ولتاژ $100v$ سرعت لغزنده به بیشینه مقدار $77.171\ mm/s$ می‌رسد



شکل ۹: نمودار ولتاژ سرعت ماده‌ی $21s$ – Titanium beta که در ولتاژ $100v$ سرعت لغزنده به بیشینه مقدار $76.579\ mm/s$ می‌رسد

۴-نتیجه گیری

در این پژوهش، مکانیزم حرکتی و عملکرد یک موتور پیزوالکتریک نوع RB-RPA با استفاده از مدل‌سازی المان محدود در فضای سه بعدی متقارن محوری مورد تحلیل قرار گرفت. تمرکز اصلی بر روی تغییر جنس بدنه استاتور از آلیاژ آلومینیوم (رایج در مراجع) به آلیاژ تیتانیوم (S۲\Titanium beta-) و استیل (Steel AISI 4340) بود. مهم‌ترین دستاوردهای این شبیه‌سازی عبارتند از:

جایگزینی تیتانیوم و استیل باعث شیفت فرکانس رزونانس ترکیبی (R-mode و B-mode) به مقدار $18122Hz$ و $19906Hz$ گردید.

شرط مرزی گره تماس همراه با اختلاف فاز $\frac{\pi}{2}$ سیگنال‌ها، مسیر بیضوی لازم برای غلبه بر پیش‌بار و ایجاد حرکت خطی پایدار در لغزنده (لوله برنجی) را فراهم می‌کند.

نتایج تایید کرد که موتور با استاتور تیتانیومی و استیل نیز رفتار خطی سرعت خروجی نسبت به ولتاژ تحریک را پس از ولتاژ آستانه حفظ می‌کند و در ولتاژ $100v$ به سرعت مطلوب $76.579\ mm/s$ و $77.171\ mm/s$ می‌رسد. این ویژگی قابلیت کنترل‌پذیری دقیق موتور را در کاربردهای عملی تضمین می‌کند.

منابع

Belke, C. H., & Paik, J. (2019). Automatic couplings with mechanical overload protection for modular robots. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 24(3), 1420–1426. https://doi.org/10.1109/TMECH.2019.2907648

Blahnik, V., & Schindelbeck, O. (2021). Smartphone imaging technology and its applications. Advanced Optical Technologies, 10(3), 145–232. https://doi.org/10.1515/aot-2021-0016

Dillinger, C., Nama, N., & Ahmed, D. (2021). Ultrasound-activated ciliary bands for microrobotic systems inspired by starfish. Nature Communications, 12(1), Article 6455. https://doi.org/10.1038/s41467-021-26798-4

Gao, X., Li, Z., Wu, J., Xin, X., Shen, X., Yuan, X., ... & Dong, S. (2019). A piezoelectric and electromagnetic dual-mechanism multimodal linear actuator for generating macro- and nanomotion. Research, 2019, 5658404. https://doi.org/10.34133/2019/5658404

Gao, Y., & Chien, S. (2017). Review on space robotics: Toward top-level science through space exploration. Science Robotics, 2(7), Article eaan5074. https://doi.org/10.1126/scirobotics.aan5074

Gaunekar, A. S., Widdowson, G. P., Srikanth, N., & Guangneng, W. (2005). Design and development of a high precision lens focusing mechanism using flexure bearings. Precision Engineering, 29(1), 81–85. https://doi.org/10.1016/j.precisioneng.2004.05.002

Guo, C., Blair, G. J., Sehgal, M., Sangiuliano Jimka, F. N., Bellafard, A., Silva, A. J., ... & Aharoni, D. (2023). Miniscope-LFOV: A large-field-of-view, single-cell-resolution, miniature microscope for wired and wire-free imaging of neural dynamics in freely behaving animals. Science Advances, 9(16), eadg3918. https://doi.org/10.1126/sciadv.adg3918

Hai, R., Shao, G., Ware, H. O. T., Jones, E. H., & Sun, C. (2023). 3D printing a low-cost miniature accommodating optical microscope. Advanced Materials, 35(20), 2208365. https://doi.org/10.1002/adma.202208365

Hsieh, C. L., Liu, C. S., & Cheng, C. C. (2020). Design of a 5-degree-of-freedom voice coil motor actuator for smartphone camera modules. Sensors and Actuators A: Physical, 309, 112014. https://doi.org/10.1016/j.sna.2020.112014

Hu, X., Xu, W., Fan, Q., Yue, T., Yan, F., Lu, Y., & Xu, T. (2024). Metasurface-based computational imaging: A review. Advanced Photonics, 6(1), 014002. https://doi.org/10.1117/1.AP.6.1.014002

Huang, H., You, L., Wu, Y., Xu, Z., & Li, X. (2024). Achieving stable and effective stick-slip motions of piezoelectric actuators with a small mass rotor by means of the auxiliary friction. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 71(10), 12835–12845. https://doi.org/10.1109/TIE.2023.3334889

Kim, K. H., Lee, S. Y., & Kim, S. (2009). A mobile auto-focus actuator based on a rotary VCM with the zero holding current. Optics Express, 17(7), 5891–5896. https://doi.org/10.1364/OE.17.005891

Li, W., Chen, H., Yi, Z., Fang, F., Guo, X., Wu, Z., ... & Zhang, W. (2023). Self-vectoring electromagnetic soft robots with high operational dimensionality. Nature Communications, 14(1), Article 182. https://doi.org/10.1038/s41467-022-35688-6

Li, Z., Gao, X., Yang, J., Xin, X., Yi, X., Bian, L., & Dong, S. (2020). Designing ordered structure with piezoceramic actuation units (OSPAU) for generating continual nanostep motion. Advanced Science, 7(16), 2001155. https://doi.org/10.1002/advs.202001155

Liu, C. S., Chang, Y. H., & Li, H. F. (2016). Design of an open-loop controlled auto-focusing VCM actuator without spring plates. International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, 51(1), 61–70. https://doi.org/10.3233/JAE-150012

Liu, C. S., Ko, S. S., & Lin, P. D. (2010). Experimental characterization of high-performance miniature auto-focusing VCM actuator. IEEE Transactions on Magnetics, 47(4), 738–745. https://doi.org/10.1109/TMAG.2010.2095505

Liu, C. S., & Lin, P. D. (2008). A miniaturized low-power VCM actuator for auto-focusing applications. Optics Express, 16(4), 2533–2540. https://doi.org/10.1364/OE.16.002533

Liu, C. S., & Lin, P. D. (2009). Miniaturized auto-focusing VCM actuator with zero holding current. Optics Express, 17(12), 9754–9763. https://doi.org/10.1364/OE.17.009754

Liu, C. S., Lin, P. D., Lin, P. H., Ke, S. S., Chang, Y. H., & Horng, J. B. (2009). Design and characterization of miniature auto-focusing voice coil motor actuator for cell phone camera applications. IEEE Transactions on Magnetics, 45(1), 155–159. https://doi.org/10.1109/TMAG.2008.2002606

Liu, C. S., Tsai, B. J., & Chang, Y. H. (2017). A compact low-cost camera module with modified magnetic restoring force. Journal of Mechanics, 33(4), 475–482. https://doi.org/10.1017/jmech.2016.94

Liu, H., Zhu, M., Liu, L., & Dai, D. (2025). Photonics breakthroughs 2024: Lithium-niobate photonics for dense wavelength-division multiplexing. IEEE Photonics Journal.

Naono, T., Fujii, T., Esashi, M., & Tanaka, S. (2015). Non-resonant 2-D piezoelectric MEMS optical scanner actuated by Nb-doped PZT thin film. Sensors and Actuators A: Physical, 233, 147–157. https://doi.org/10.1016/j.sna.2015.06.032

Nica, M., Forbrigger, C., & Diller, E. (2022). A novel magnetic transmission for powerful miniature surgical robots. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 27(6), 5541–5550. https://doi.org/10.1109/TMECH.2022.3157544

Qiao, L., Gao, X., Jin, H., Xin, B., Liu, J., Zheng, H., ... & Li, F. (2022). Ultrahigh focal sensitivity in a relaxor ferroelectric crystal-based piezoelectric adaptive lens. Applied Physics Letters, 121(8), 082902. https://doi.org/10.1063/5.0101949

Song, B. Y., Nam, D. S., Kim, J. G., Park, J. S., Lee, J. Y., Shin, K. S., & Lee, J. (2010). Auto-focusing actuator and camera module including flexible diaphragm for mobile phone camera and wireless capsule endoscope. Microsystem Technologies, 16(1–2), 149–159. https://doi.org/10.1007/s00542-009-0926-0

Wang, Y., Deng, J., Ma, S., Chen, W., Zhang, S., & Liu, Y. (2025). Tunable imaging distance focusing module directly driven by a thin-plate piezoelectric actuator. Advanced Functional Materials, 35(8), 2415918. https://doi.org/10.1002/adfm.202415918

Wu, T., Liu, X., Zhao, Y., & Qi, L. (2024). Single-shot 3-D dense reconstruction using multi-frequency fringe projection for industrial applications. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 20(11), 12747–12757. https://doi.org/10.1109/TII.2024.3372540

Yan, L., Wang, J., Liang, T., Mao, D., Tong, B., Wang, C., ... & Zhao, H. (2024). A dual-mode stick-slip piezoelectric actuator imitating mantis forefoot. International Journal of Mechanical Sciences, 266, 108985. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2024.108985

Yi, C., Xu, Z., Huang, H., Li, X., & Wu, H. (2024). A bionic inertial impact piezoelectric actuator with multi-performance improvement. International Journal of Mechanical Sciences, 261, 108698. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2023.108698

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند مبتنی بر هیدروژل رسانا و اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی برای پایش و تحریک الکتریکی زخم‌های مزمن پوستی

فرشته زارع[۱]، ناهید عدل‌بند(نویسنده مسئول)[۲]، مهدی تقی‌زاده[۳]

[۱]گروه مهندسی پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران Fereshtezare.pv@gmail.com

[۲]گروه مهندسی پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران Nahid.adlband@iau.ac.ir

[۳]گروه مهندسی پزشکی، واحد کازرون، دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون، ایران Mehdi.taghizadeh@iau.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، طراحی مفهومی یک زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند مبتنی بر هیدروژل رسانا، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی و تحریک الکتریکی کنترل‌شده ارائه شده است (Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019; Mishkovsky et al., 2022). سامانه پیشنهادی با هدف یکپارچه‌سازی پایش وضعیت زخم و اعمال تحریک الکتریکی تطبیقی طراحی شده و شامل واسط هیدروژل رسانایPAAm–PPy ، حسگر امپدانس زیستی انعطاف‌پذیر و واحد پردازش و کنترل است (Jiang et al., 2023; Shi et al., 2021; Ray et al., 2019). برای مدل‌سازی رفتار الکتریکی بافت زخم از مدل معادل Cole–Cole استفاده شده (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996; Aberg et al., 2004) و یک الگوریتم تصمیم‌گیری مبتنی بر قواعد برای تخمین وضعیت زخم و تنظیم پارامترهای تحریک پیشنهاد شده است. نتایج تحلیل‌های نظری نشان داد که معماری پیشنهادی قابلیت استخراج ویژگی‌های امپدانسی مرتبط با وضعیت بافت و استفاده از آن‌ها در تنظیم تطبیقی تحریک الکتریکی را دارد. این پژوهش در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد و چارچوب ارائه‌شده می‌تواند مبنایی برای توسعه نمونه اولیه و انجام مطالعات آزمایشگاهی آینده باشد.

واژه‌هاي كليدي

زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی، هیدروژل رسانا، تحریک الکتریکی تطبیقی، زخم‌های مزمن پوستی

۱. مقدمه

زخم‌های مزمن پوستی به دلیل طولانی بودن فرآیند ترمیم، افزایش خطر عفونت و هزینه‌های بالای درمان، یکی از چالش‌های مهم در حوزه سلامت و مهندسی پزشکی به شمار می‌روند. زخم‌هایی مانند زخم پای دیابتی، زخم‌های فشاری و زخم‌های وریدی معمولاً نیازمند پایش مداوم و مراقبت طولانی‌مدت هستند؛ ازاین‌رو، توسعه فناوری‌های نوین برای پایش و بهبود روند درمان آن‌ها مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است(Frykberg & Banks, 2015; Sen, 2019; Farahani & Shafiee, 2021).

یکی از روش‌های مناسب برای ارزیابی وضعیت زخم، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی (Bioimpedance Spectroscopy) است که با اندازه‌گیری غیرتهاجمی خواص الکتریکی بافت، اطلاعات ارزشمندی درباره تغییرات ساختاری و روند ترمیم زخم فراهم می‌کند (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). همچنین، استفاده از مدل Cole–Cole امکان مدل‌سازی رفتار امپدانسی بافت و استخراج پارامترهای مرتبط با وضعیت زخم را فراهم می‌سازد (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). از سوی دیگر، تحریک الکتریکی با شدت پایین به‌عنوان روشی مؤثر در تسریع ترمیم زخم شناخته شده است، اما بسیاری از سامانه‌های موجود از پارامترهای تحریک ثابت استفاده می‌کنند و قابلیت تطبیق با تغییرات لحظه‌ای وضعیت زخم را ندارند (Ud-Din & Bayat, 2014; Kloth, 2014; Suh et al., 2021; Zhao et al., 2006).

در سال‌های اخیر، زخم‌پوش‌های هوشمند با ترکیب حسگرهای زیستی، مواد زیست‌سازگار و سامانه‌های الکترونیکی توسعه یافته‌اند. در این میان، هیدروژل‌های رسانا، به‌ویژه کامپوزیت PAAm–PPy، به دلیل زیست‌سازگاری، انعطاف‌پذیری، حفظ رطوبت و رسانایی مناسب، گزینه‌ای مطلوب برای ایجاد واسط میان الکترود و بافت زخم محسوب می‌شوند (Farahani & Shafiee, 2021; Boateng & Catanzano, 2015; Rezvani Ghomi et al., 2019; Chen et al., 2018; Li & Mooney, 2016; Yuk et al., 2016).

با وجود پیشرفت‌های انجام‌شده، بسیاری از سامانه‌های پیشنهادی تنها بر پایش وضعیت زخم یا اعمال تحریک الکتریکی تمرکز دارند و یکپارچه‌سازی این دو قابلیت همراه با تنظیم تطبیقی پارامترهای تحریک همچنان یک چالش محسوب می‌شود .(Shi et al., 2021; Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019) در این پژوهش، طراحی مفهومی یک زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند ارائه شده است که هیدروژل رسانایPPy–PAAm ، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی و تحریک الکتریکی تطبیقی مبتنی بر کنترل حلقه بسته را در قالب یک سامانه یکپارچه ترکیب می‌کند. برخلاف رویکردهای پیشین از جمله Jiang et al. (2023) که عمدتاً بر پایش تک‌فرکانسی امپدانس متکی‌اند، سامانه پیشنهادی با برازش داده‌های امپدانس بر مدلCole–Cole ، پارامترهای فیزیولوژیک مجزا (R_0، R_∞، α، τ) را برای تفکیک دقیق‌تر وضعیت بافت استخراج می‌کند. هدف از این طراحی، ارائه چارچوبی برای پایش مداوم وضعیت زخم و تنظیم هوشمند پارامترهای تحریک بر اساس ویژگی‌های امپدانسی بافت است.


۲. روش پیشنهادی

در این پژوهش، یک معماری مفهومی برای طراحی زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند مبتنی بر هیدروژل رسانا و سامانه امپدانس‌سنجی زیستی ارائه شده است. هدف اصلی این سامانه، پایش غیرتهاجمی وضعیت بافت زخم و اعمال تحریک الکتریکی تطبیقی بر اساس تغییرات ویژگی‌های الکتریکی بافت است. ساختار پیشنهادی شامل یک لایه هیدروژل رسانا، آرایه الکترودی انعطاف‌پذیر، واحد اندازه‌گیری امپدانس زیستی، واحد پردازش داده و بخش تحریک الکتریکی حلقه‌بسته است (Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019; Mishkovsky et al., 2022).

در سامانه پیشنهادی، جریان متناوب از طریق آرایه الکترودی به بافت اعمال شده و اختلاف ولتاژ اندازه‌گیری می‌شود. سپس امپدانس زیستی محاسبه و پارامترهای مدل Cole–Cole استخراج می‌شوند (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996; Aberg et al., 2004). این پارامترها به‌عنوان ورودی الگوریتم کنترل، برای تعیین وضعیت زخم و تنظیم تطبیقی پارامترهای تحریک الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Jiang et al., 2023).

۲/۱. معماری کلی سامانه

زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند پیشنهادی به‌صورت یک سامانه پوشیدنی طراحی شده و از چهار بخش اصلی شامل واسط هیدروژل رسانا، واحد اندازه‌گیری امپدانس زیستی، واحد تحریک الکتریکی و واحد پردازش و کنترل مبتنی بر میکروکنترلر تشکیل شده است (Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019; Mishkovsky et al., 2022). هیدروژل رسانا به‌عنوان واسط میان بافت و الکترودها، موجب کاهش امپدانس تماس و بهبود انتقال سیگنال‌های الکتریکی می‌شود (Yuk et al., 2016; Liu et al., 2021; Zhao et al., 2017).




شکل ۱. معماری کلی زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند پیشنهادی

واحد اندازه‌گیری از یک آرایه شش‌الکترودی با آرایش چهارقطبی (Tetrapolar) تشکیل شده است که با کاهش اثر امپدانس تماس الکترود بافت، دقت اندازه‌گیری امپدانس زیستی را افزایش می‌دهد (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004). واحد تحریک، جریان الکتریکی کم‌دامنه را متناسب با وضعیت زخم اعمال می‌کند (Ud-Din & Bayat, 2014; Kloth, 2014; Suh et al., 2021). همچنین، میکروکنترلر با پردازش داده‌های امپدانسی، استخراج پارامترهای مدل Cole–Cole و اجرای الگوریتم کنترل حلقه‌بسته، پارامترهای تحریک را به‌صورت خودکار تنظیم می‌کند (Jiang et al., 2023; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).

۲/۲. طراحی هیدروژل رسانا

هیدروژل رسانا به‌عنوان واسط بیوالکتریکی میان بافت زخم و الکترودهای اندازه‌گیری، نقش مهمی در کیفیت اندازه‌گیری امپدانس زیستی و کارایی تحریک الکتریکی دارد (Zhao et al., 2017; Farahani & Shafiee, 2021; Chen et al., 2018). در این پژوهش، هیدروژل کامپوزیتی PPy–PAAm به دلیل رسانایی الکتریکی مناسب، زیست‌سازگاری، انعطاف‌پذیری مکانیکی و ظرفیت بالای نگهداری آب انتخاب شد (Liu et al., 2021; Zhao et al., 2020).

این هیدروژل با ایجاد تطابق مکانیکی مناسب با پوست، پایداری تماس زخم‌پوش را افزایش داده و تنش‌های ناشی از حرکت را کاهش می‌دهد (Yuk et al., 2016; Kleber et al., 2017). همچنین، لایه رسانای هیدروژل با کاهش امپدانس تماس الکترود بافت، انتقال سیگنال و توزیع جریان الکتریکی را بهبود می‌بخشد (Liu et al., 2021; Aberg et al., 2004). علاوه بر این، حفظ رطوبت(Boateng & Catanzano, 2015; Rezvani Ghomi et al., 2019) و ساختار متخلخل هیدروژل، شرایط مناسبی برای ترمیم بافت فراهم می‌کند (Farahani & Shafiee, 2021; Mao et al., 2021). بر این اساس، هیدروژل PPy–PAAm به‌عنوان واسط بیوالکتریکی سامانه پیشنهادی انتخاب شد.




شکل ۲. ساختار لایه‌ای زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند پیشنهادی

۲٫۳. طراحی آرایه الکترودی انعطاف‌پذیر

به‌منظور افزایش دقت اندازه‌گیری امپدانس زیستی، یک آرایه شش‌الکترودی انعطاف‌پذیر بر روی بستر پلی‌ایمید (Kapton) طراحی شد. الکترودها از جنس طلا (Au) بوده و برای کاهش امپدانس تماس و افزایش پایداری سیگنال، با لایه نازکی از PEDOT:PSS پوشش داده شدند (Liu et al., 2021; Ray et al., 2019; Mishkovsky et al., 2022).

چیدمان الکترودها به‌صورت آرایش چهارقطبی (Tetrapolar) در نظر گرفته شد که در آن دو الکترود برای تزریق جریان و چهار الکترود برای اندازه‌گیری اختلاف ولتاژ استفاده می‌شوند. این آرایش اثر امپدانس تماس الکترود-بافت را کاهش داده و دقت اندازه‌گیری امپدانس زیستی را نسبت به روش‌های دوقطبی افزایش می‌دهد (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).



شکل ۳. آرایش چهارقطبی شش‌الکترودی برای اندازه‌گیری امپدانس زیستی

فاصله الکترودها به‌گونه‌ای انتخاب شده است که تعادل مناسبی میان حساسیت اندازه‌گیری و تفکیک مکانی برقرار شود. همچنین، انعطاف‌پذیری آرایه موجب حفظ تماس پایدار با پوست و کاهش نویزهای ناشی از حرکت در اندازه‌گیری‌های طولانی‌مدت می‌شود (Ray et al., 2019; Mishkovsky et al., 2022).

۲٫۴. سامانه اندازه‌گیری امپدانس زیستی

در این پژوهش، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی (Bioimpedance Spectroscopy, BIS) به‌عنوان روش اصلی پایش غیرتهاجمی وضعیت زخم انتخاب شده است. این روش با اندازه‌گیری امپدانس بافت در بازه‌ای از فرکانس‌ها، اطلاعاتی درباره ویژگی‌های الکتریکی و روند ترمیم زخم فراهم می‌کند (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).

در سامانه پیشنهادی، جریان سینوسی با دامنه کم از طریق دو الکترود خارجی به بافت اعمال شده و اختلاف ولتاژ توسط چهار الکترود داخلی اندازه‌گیری می‌شود (Aberg et al., 2004). امپدانس بافت مطابق رابطه (۱) از قانون اهم محاسبه می‌شود:


$$Z(f) = \frac{V(f)}{I(f)} \quad (۱)$$

که در آن Z(f)، V(f) و I(f) به ترتیب امپدانس، ولتاژ اندازه‌گیری‌شده و جریان تزریق‌شده در فرکانس f هستند.

به‌منظور حفظ ایمنی، جریان اندازه‌گیری در محدوده میکروآمپر نگه داشته می‌شود (International Electrotechnical Commission, 2012; Analog Devices, 2017). همچنین، داده‌های امپدانس پس از فیلترگذاری و میانگین‌گیری، برای استخراج پارامترهای مدل Cole–Cole پردازش شده و به‌عنوان ورودی سامانه کنترل حلقه‌بسته جهت تنظیم تطبیقی تحریک الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).

۲٫۵ مدل الکتریکی Cole–Cole

به‌منظور مدل‌سازی رفتار فرکانسی بافت، از مدل Cole–Cole استفاده شده است که تغییرات امپدانس زیستی را در بازه وسیعی از فرکانس‌ها توصیف می‌کند (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).



شکل ۴. مدار معادل الکتریکی بافت زخم بر اساس مدلCole–Cole

امپدانس مختلط بافت مطابق رابطه (۲) بیان می‌شود:

$$\mathbf{Z(\omega)} = R_\infty + \frac{R_0 - R_\infty}{1+(j\omega\tau)^\alpha} \quad (۲)$$

که در آن R_0 و R_∞ به‌ترتیب مقاومت معادل در فرکانس‌های پایین و بالا، τ ثابت زمانی، α ضریب ناهمگنی بافت و $\omega=2\pi f$ فرکانس زاویه‌ای است.

در این پژوهش، طیف امپدانس اندازه‌گیری‌شده با استفاده از روش کمترین مربعات غیرخطی (Nonlinear Least Squares) بر مدل Cole–Cole برازش داده می‌شود. پارامترهای استخراج‌شده به‌عنوان شاخص‌های کمی وضعیت زخم در الگوریتم کنترل حلقه‌بسته برای تعیین شرایط بافت و تنظیم پارامترهای تحریک الکتریکی به کار می‌روند (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996; Jiang et al., 2023).

۲/۶. واحد تحریک الکتریکی

در سامانه پیشنهادی، یک واحد تحریک الکتریکی با جریان ثابت (Constant Current) برای اعمال تحریک درمانی طراحی شده است تا مقدار جریان اعمالی، با وجود تغییرات امپدانس بافت در طول ترمیم، در محدوده موردنظر باقی بماند (Kloth, 2014; Suh et al., 2021).

پارامترهای اصلی تحریک شامل دامنه جریان، فرکانس و مدت‌زمان پالس هستند که بر اساس داده‌های امپدانس به‌صورت تطبیقی تنظیم می‌شوند. دامنه جریان در محدوده ایمن ۵۰ تا ۲۰۰ میکروآمپر در نظر گرفته شده و بخش‌های اندازه‌گیری و تحریک برای جلوگیری از تداخل، به‌صورت الکتریکی ایزوله شده‌اند (Ud-Din & Bayat, 2014; Kloth, 2014; International Electrotechnical Commission, 2012).


برخلاف سامانه‌های متداول با پارامترهای ثابت، در این معماری اطلاعات امپدانس به‌طور پیوسته برای به‌روزرسانی پارامترهای تحریک استفاده می‌شود و امکان تحریک شخصی‌سازی‌شده در قالب سامانه حلقه‌بسته (Closed-loop) فراهم می‌شود (Jiang et al., 2023).

۲/۷. الگوریتم کنترل حلقه‌بسته

به‌منظور تنظیم تطبیقی پارامترهای تحریک، از یک الگوریتم کنترل حلقه‌بسته (Closed-loop Control) استفاده شده است که در آن وضعیت زخم به‌صورت پیوسته از طریق امپدانس زیستی پایش شده و نتایج برای به‌روزرسانی خودکار پارامترهای تحریک به کار می‌روند (Jiang et al., 2023).

الگوریتم پیشنهادی شامل چهار مرحله است: اندازه‌گیری امپدانس زیستی (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996)، استخراج پارامترهای مدل Cole–Cole (Kyle et al., 2004)، تشخیص وضعیت زخم با الگوریتم مبتنی بر قواعد (Rule-Based)، و تنظیم دامنه جریان، فرکانس و مدت‌زمان تحریک؛ روند اجرا در شکل ۵ نشان داده شده است.

به‌عنوان نمونه، در صورت کاهش α به کمتر از ۰/۵ (نشانگر احتمالی التهاب یا عفونت)، دامنه جریان تا سقف ایمن ۲۰۰ میکروآمپر افزایش می‌یابد و در بازگشت α به بیش از ۰/۷۵، دامنه به مقدار پایه (۵۰ میکروآمپر) کاهش می‌یابد.



شکل ۵. روند عملکرد الگوریتم کنترل حلقه‌بسته پیشنهادی در سامانه زخم‌پوش هوشمند

در این معماری، پارامترهای تحریک بر اساس تغییرات امپدانس اندازه‌گیری‌شده به‌صورت خودکار تنظیم می‌شوند(Jiang et al., 2023):

بنابراین، برخلاف سامانه‌های با تحریک ثابت، امکان اعمال درمان متناسب با وضعیت الکتریکی بافت فراهم می‌شود. استفاده از کنترل‌کننده مبتنی بر قواعد، به دلیل سادگی پیاده‌سازی و مناسب بودن برای میکروکنترلرهای کم‌مصرف انتخاب شده است (Ud-Din & Bayat, 2014; Kloth, 2014). همچنین، معماری سامانه به‌گونه‌ای طراحی شده است که در آینده قابلیت توسعه و به‌کارگیری الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین را نیز داشته باشد.

۳. نتایج و تحلیل

۳٫۱. نتایج شبیه‌سازی امپدانس زیستی

به‌منظور بررسی قابلیت سامانه پیشنهادی در تفکیک تغییرات الکتریکی بافت، رفتار امپدانسی زخم با استفاده از مدل Cole–Cole در محیط MATLAB و در بازه فرکانسی ۱ کیلوهرتز تا ۱ مگاهرتز شبیه‌سازی شد؛ این بازه با محدوده عملکرد پیشنهادی سامانه اندازه‌گیری مطابقت دارد (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). سه حالت فرضی بافت سالم، ملتهب و عفونی به‌عنوان نماینده شرایط مختلف بافتی در نظر گرفته شدند (Schneider et al., 2007).


نتایج نشان داد تغییر پارامترهای مدل Cole–Cole موجب تغییر قابل‌تشخیص در پاسخ امپدانسی سه وضعیت بافت می‌شود: در نمودار نایکوییست، افزایش مقاومت بافت منحنی‌ها را به مقادیر بالاتر امپدانس جابه‌جا کرده و کاهش α شکل قوس را تغییر می‌دهد؛ همچنین با افزایش فرکانس، قدر مطلق امپدانس کاهش و پاسخ فازی تغییر می‌کند که با رفتار مورد انتظار مدل‌های امپدانسی زیستی سازگار است (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996).

این نتایج نشان می‌دهد مدل پیشنهادی قادر به آشکارسازی تغییرات پارامترهای الکتریکی بافت است و می‌تواند مبنایی برای توسعه سامانه کنترل حلقه‌بسته باشد؛ با این حال، اعتبارسنجی نهایی مستلزم ساخت نمونه اولیه و آزمون‌های آزمایشگاهی است.

جدول ۱ - پارامترهای مدل Cole–Cole برای شرایط مختلف بافتی در شبیه‌سازی

وضعیت بافت	R_0 (Ω)	R_∞ (Ω)	α
سالم	۵۰۰	۲۰۰	۰٫۸۰
ملتهب	۹۰۰	۲۰۰	۰٫۶۰
عفونی	۱۲۰۰	۲۰۰	۰٫۴۵

پارامترهای جدول ۱ بر اساس بازه‌های گزارش‌شده در مطالعات پیشین(Aberg et al., 2004؛ Schneider et al., 2007) و با هدف اثبات مفهوم (Proof-of-Concept) انتخاب شده و مبتنی بر داده‌های اندازه‌گیری مستقیم از بافت واقعی نیستند؛ صحت‌سنجی نهایی مستلزم اندازه‌گیری روی نمونه‌های بافتی یا مدل‌های حیوانی در مطالعات آتی است.



شکل ٦. (A) نمودار Nyquist مدل Cole–Cole . (B) تغییرات قدر مطلق امپدانس بر حسب فرکانس . (C) تغییرات پاسخ فازی امپدانس بر حسب فرکانس برای سه وضعیت شبیه‌سازی‌شده بافت (سالم، ملتهب و عفونی)

۳٫۲. ارزیابی عملکرد سامانه

عملکرد معماری پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی بخش اندازه‌گیری امپدانس و الگوریتم کنترل تطبیقی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که آرایش چهارقطبی الکترودها می‌تواند اثر امپدانس تماس را کاهش داده و دقت تخمین امپدانس را نسبت به آرایش‌های دوقطبی بهبود دهد (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004). همچنین تغییرات پارامترهای مدل Cole–Cole موجب تغییر در دامنه و فاز امپدانس شده و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری الگوریتم کنترل را فراهم می‌کند. الگوریتم حلقه‌بسته نیز با استفاده از داده‌های شبیه‌سازی‌شده، قابلیت تنظیم تطبیقی پارامترهای تحریک را نشان داد (Jiang et al., 2023). با وجود نتایج امیدوارکننده، ارزیابی عملکرد واقعی سامانه مستلزم ساخت نمونه اولیه و انجام آزمون‌های آزمایشگاهی است.

جدول ۲. ارزیابی عملکرد سامانه پیشنهادی بر اساس نتایج شبیه‌سازی

نتیجه / مشاهده	پارامتر
اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی(BIS)	روش اندازه‌گیری
آرایه انعطاف‌پذیر شش‌الکترودی با پیکربندی چهارالکترودی(Tetrapolar)	آرایش الکترودها
کاهش قابل‌توجه امپدانس تماس الکترود-بافت	تأثیر امپدانس تماس
تنظیم خودکار پارامترهای تحریک الکتریکی	درمان تطبیقی
طراحی مفهومی؛ نیازمند ساخت نمونه اولیه و اعتبارسنجی آزمایشگاهی	وضعیت سامانه

۴. بحث

در این پژوهش، طراحی مفهومی یک زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند ارائه شد که سه فناوری اصلی شامل هیدروژل رسانا، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی و تحریک الکتریکی تطبیقی را در قالب یک سامانه پوشیدنی یکپارچه ترکیب می‌کند. برخلاف زخم‌پوش‌های متداول که عمدتاً نقش محافظت فیزیکی از زخم را ایفا می‌کنند، معماری پیشنهادی با هدف پایش مداوم وضعیت زخم و تنظیم خودکار فرآیند درمان بر اساس بازخوردهای فیزیولوژیکی طراحی شده است (Farahani & Shafiee, 2021; Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019). در این سامانه، هیدروژل رسانای PPy–PAAm به‌عنوان واسط بیوالکتریکی، امکان ایجاد تماس مناسب میان الکترود و بافت را فراهم کرده و با حفظ محیط مرطوب زخم و بهبود انتقال سیگنال الکتریکی، نقش مهمی در عملکرد یکپارچه سامانه دارد (Zhao et al., 2017; Liu et al., 2021; Zhao et al., 2020).

یکی از مهم‌ترین مزایای سامانه پیشنهادی، استفاده از اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی (BIS) برای پایش غیرتهاجمی و کمی وضعیت زخم است. تغییرات امپدانس بافت که ناشی از تغییر در ویژگی‌هایی مانند میزان مایع خارج‌سلولی، یکپارچگی غشای سلولی و سازمان‌یافتگی ساختار بافت است، می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره مراحل مختلف ترمیم زخم فراهم کند (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). همچنین، استفاده از مدل Cole–Cole امکان استخراج پارامترهای فیزیولوژیکی معنادار از داده‌های امپدانس را فراهم کرده و تحلیل وضعیت بافت را نسبت به بررسی مستقیم مقادیر خام امپدانس دقیق‌تر می‌سازد (Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). علاوه بر این، یکپارچه‌سازی بخش اندازه‌گیری و درمان در قالب یک معماری حلقه‌بسته، امکان تنظیم تطبیقی تحریک الکتریکی بر اساس شرایط لحظه‌ای زخم را فراهم می‌کند و می‌تواند زمینه را برای توسعه درمان‌های شخصی‌سازی‌شده فراهم سازد (Jiang et al., 2023).

با وجود قابلیت‌های بالقوه سامانه پیشنهادی، این پژوهش دارای محدودیت‌هایی است. مهم‌ترین محدودیت، ماهیت مفهومی و شبیه‌سازی‌محور مطالعه حاضر است؛ به‌گونه‌ای که عملکرد سامانه تنها از طریق مدل‌سازی و تحلیل عددی بررسی شده و هنوز نمونه فیزیکی آن ساخته و ارزیابی تجربی نشده است. شایان ذکر است جزئیات فیزیکی شکل ۲ صرفاً طرح مهندسی پیشنهادی است و هنوز ساخته نشده است. همچنین، الگوریتم کنترل استفاده‌شده در این پژوهش مبتنی بر قواعد (Rule-Based)است. اگرچه این روش به دلیل سادگی، قابلیت پیاده‌سازی و تفسیرپذیری مناسب، برای طراحی اولیه سامانه قابل استفاده است، اما ممکن است در شرایط پیچیده و متغیر بالینی، توانایی محدودی در تصمیم‌گیری تطبیقی داشته باشد.

در مطالعات آینده، ساخت نمونه اولیه زخم‌پوش و ارزیابی عملکرد آن در شرایط آزمایشگاهی و پیش‌بالینی از طریق آزمون‌های in vitro و in vivo ضروری خواهد بود. همچنین، توسعه الگوریتم‌های هوشمند مبتنی بر یادگیری ماشین و هوش مصنوعی می‌تواند امکان تحلیل خودکار داده‌های امپدانس، تشخیص دقیق‌تر وضعیت زخم و بهینه‌سازی پارامترهای تحریک الکتریکی را فراهم کند. علاوه بر این، افزودن قابلیت‌هایی مانند ارتباط بی‌سیم و پردازش داده در لحظه می‌تواند مسیر تبدیل این مفهوم به یک سامانه بالینی کاربردی را تسهیل نماید (Kim et al., 2017; Xu et al., 2013; Nordic Semiconductor, 2022).

۴/۱. مقایسه با پژوهش‌های اخیر

مطالعات اخیر نشان می‌دهند که زخم‌پوش‌های هوشمند از حسگرهای زیستی، هیدروژل‌های رسانا و تحریک الکتریکی بهره می‌گیرند، اما بیشتر آن‌ها (Shi et al., 2021; Ray et al., 2019)تنها یکی از قابلیت‌های پایش یا درمان را ارائه می‌دهند و کمتر به مدل‌سازی چندفرکانسی امپدانس می‌پردازند. سامانه پیشنهادی با ترکیب اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی، هیدروژل رسانا، تحریک تطبیقی و کنترل حلقه‌بسته، پایش و درمان یکپارچه را فراهم می‌کند (جدول ۳). اگرچه این مطالعه در مرحله طراحی مفهومی قرار دارد، معماری پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای توسعه زخم‌پوش‌های مجهز به ارتباط بی‌سیم و الگوریتم‌های هوشمند در مطالعات آینده باشد(Kim et al., 2017; Xu et al., 2013) .

جدول ۳. مقایسه ویژگی‌های سامانه پیشنهادی با زخم‌پوش‌های هوشمند گزارش‌شده در مطالعات اخیر

زخم‌پوش‌های هوشمند متداول	Jiang et al., 2023	سامانه پیشنهادی	ویژگی
✓ (اغلب محدود)	✓ (تک/محدود فرکانس)	✓ (چندفرکانسی)	**پایش امپدانس زیستی**
✗	✗	✓	**مدل‌سازی Cole–Cole**
در برخی مطالعات	✗ (الکترود فلزی مستقیم)	✓ (PPy–PAAm)	**هیدروژل رسانا**
✗	✓	✓	**تحریک الکتریکی تطبیقی**
✗	✓	✓	**کنترل حلقه‌بسته**
محدود	**محدود**	✓	**درمان شخصی‌سازی‌شده درمان شخصی‌سازی‌شده بر پایه پارامترهای فیزیولوژیک استخراجی**
✓	✓ (ساخته‌شده و آزمایش‌شده)	✓ (مفهومی)	**طراحی پوشیدنی**

۵. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک معماری مفهومی برای طراحی زخم‌پوش بیوالکتریکی هوشمند مبتنی بر هیدروژل رسانا، اسپکتروسکوپی امپدانس زیستی چندفرکانسی و تحریک الکتریکی تطبیقی ارائه شد. سامانه پیشنهادی با هدف پایش غیرتهاجمی وضعیت زخم و تنظیم هوشمند فرآیند درمان طراحی شده است و شامل هیدروژل رسانای PAAm–PPy به‌عنوان واسط زیست‌الکترونیکی، آرایه الکترودی انعطاف‌پذیر، واحد اندازه‌گیری امپدانس زیستی و بخش تحریک الکتریکی حلقه‌بسته است

استفاده از تحلیل امپدانس زیستی مبتنی بر مدل Cole–Cole امکان استخراج ویژگی‌های الکتریکی مرتبط با تغییرات بافت زخم را فراهم می‌کند (Aberg et al., 2004; Kyle et al., 2004; Lukaski, 1996). همچنین، راهبرد کنترل پیشنهادی می‌تواند با استفاده از اطلاعات حاصل از پایش امپدانسی، پارامترهای تحریک الکتریکی را به‌صورت تطبیقی تنظیم کند. ترکیب حسگر امپدانس زیستی، هیدروژل رسانا و تحریک الکتریکی کنترل‌شده، چارچوبی مناسب برای توسعه نسل آینده زخم‌پوش‌های هوشمند فراهم می‌سازد (Jiang et al., 2023; Ray et al., 2019).

با توجه به اینکه این پژوهش در مرحله طراحی مفهومی و مدل‌سازی قرار دارد، ساخت نمونه اولیه، ارزیابی آزمایشگاهی و مطالعات پیش‌بالینی برای بررسی عملکرد واقعی سامانه ضروری است. در ادامه می‌توان توسعه سخت‌افزار، اعتبارسنجی عملکرد حسگرها و افزودن قابلیت‌های ارتباطی بی‌سیم را به‌عنوان مسیرهای آینده پژوهش دنبال کرد (Kim et al., 2017; Xu et al., 2013; Nordic Semiconductor, 2022).

منابع

Aberg, P., Nicander, I., Hansson, J., Geladi, P., Holmgren, U., & Ollmar, S. (2004). Skin cancer identification using multifrequency electrical impedance: A potential screening tool. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 51*(12), 2097–2102.

Analog Devices. (2017). *AD5933: 1 MSPS, 12-Bit impedance converter, network analyzer* (Rev. F).

Boateng, J., & Catanzano, O. (2015). Advanced therapeutic dressings for effective wound healing. *Journal of Pharmaceutical Sciences, 104*(11), 3653–3680.

Chen, G., Yu, Y., Wu, X., et al. (2018). Bioinspired multifunctional hybrid hydrogel promotes wound healing. *Advanced Functional Materials, 28*(33), 1801386.

Farahani, M., & Shafiee, A. (2021). Wound healing: From passive to smart dressings. *Advanced Healthcare Materials, 10*(16), e2100477.

Frykberg, R. G., & Banks, J. (2015). Challenges in the treatment of chronic wounds. *Advances in Wound Care, 4*(9), 560–582.

International Electrotechnical Commission. (2012). *IEC 60601-1: Medical electrical equipment—Part 1: General requirements for basic safety and essential performance* (3rd ed.).

Jiang, Y., Trotsyuk, A. A., Niu, S., et al. (2023). Wireless, closed-loop, smart bandage with integrated sensors and stimulators for advanced wound care and accelerated healing. *Nature Biotechnology, 41*(5), 652–662.

Kim, J., Gutruf, P., Chiarelli, A. M., et al. (2017). Miniaturized battery-free wireless systems for wearable pulse oximetry. *Advanced Functional Materials, 27*(1), 1604373.

Kloth, L. C. (2014). Electrical stimulation technologies for wound healing. *Advances in Wound Care, 3*(2), 81–90.

Kleber, C., Bruns, M., Lienkamp, K., et al. (2017). An interpenetrating, microstructurable and multifunctional polysiloxane hydrogel platform. *Biomaterials, 134*, 122–131.

Kyle, U. G., Bosaeus, I., De Lorenzo, A. D., et al. (2004). Bioelectrical impedance analysis—Part II: Utilization in clinical practice. *Clinical Nutrition, 23*(6), 1430–1453.

Li, J., & Mooney, D. J. (2016). Designing hydrogels for controlled drug delivery. *Nature Reviews Materials, 1*(12), 16071.

Liu, X., Zhang, Q., Gao, Z., et al. (2021). Bioinspired soft electrodes based on conducting polymer-hydrogels for long-term neural recording. *Advanced Functional Materials, 31*(6), 2006316.

Lukaski, H. C. (1996). Biological indexes considered in the derivation of the bioelectrical impedance analysis. *American Journal of Clinical Nutrition, 64*(3 Suppl), 397S–404S.

Mao, L., Wang, L., Zhang, M., et al. (2021). In situ synthesized selenium nanoparticles-decorated bacterial cellulose/gelatin hydrogel with enhanced antibacterial, antioxidant, and anti-inflammatory capabilities for facilitating skin wound healing. *Advanced Healthcare Materials, 10*(14), e2100402.

Mishkovsky, M., Iadanza, A., Schachter, V., et al. (2022). Flexible sensors and actuators for wearable health monitoring. *Advanced Materials, 34*(26), 2107757.

Nordic Semiconductor. (2022). *nRF52840 Product Specification* (Version 1.8).

Ray, T. R., Choi, J., Bandodkar, A. J., et al. (2019). Bio-integrated wearable systems: A comprehensive review. *Chemical Reviews, 119*(8), 5461–5533.

Rezvani Ghomi, E., Khalili, S., Nouri Khorasani, S., Esmaeely Neisiany, R., & Ramakrishna, S. (2019). Wound dressings: Current advances and future directions. *Journal of Applied Polymer Science, 136*(27), 47738.

Schneider, L. A., Korber, A., Grabbe, S., & Dissemond, J. (2007). Influence of pH on wound-healing: A new perspective for wound therapy? *Archives of Dermatological Research, 298*(9), 413–420.

Sen, C. K. (2019). Human wounds and its burden: An updated compendium of estimates. *Advances in Wound Care, 8*(2), 39–48.

Shi, C., Cao, Y., He, X., et al. (2021). A multifunctional flexible sensor for continuous wound monitoring. *ACS Applied Materials & Interfaces, 13*(34), 40279–40292.
Suh, H., Schwartz, Z., Xu, J., et al. (2021). Electrical stimulation promotes wound healing by enhancing dermal fibroblast activity and promoting myofibroblast transdifferentiation. *PLOS ONE, 16*(4), e0250847.
Ud-Din, S., & Bayat, A. (2014). Electrical stimulation and cutaneous wound healing: A review of clinical evidence. *Healthcare, 2*(4), 445–467.
Xu, S., Zhang, Y., Cho, J., et al. (2013). Stretchable batteries with self-similar serpentine interconnects and integrated wireless recharging systems. *Nature Communications, 4*, 1543.
Yuk, H., Zhang, T., Lin, S., Parada, G. A., & Zhao, X. (2016). Tough bonding of hydrogels to diverse non-porous surfaces. *Nature Materials, 15*(2), 190–196.
Zhao, M., Song, B., Pu, J., et al. (2006). Electrical signals control wound healing through phosphatidylinositol-3-OH kinase-gamma and PTEN. *Nature, 442*(7101), 457–460.
Zhao, X., Wu, H., Guo, B., Dong, R., Qiu, Y., & Ma, P. X. (2017). Antibacterial anti-oxidant electroactive injectable hydrogel as self-healing wound dressing with hemostasis and adhesiveness for cutaneous wound healing. *Biomaterials, 122*, 34–47.
Zhao, Y., Liang, Y., Ding, S., Zhang, K., Mao, H. Q., & Yang, Y. (2020). Application of conductive PPy/SF composite scaffold and electrical stimulation for neural tissue engineering. *Biomaterials, 255*, 120164.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

ارزیابی تحلیلی چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی و راهکارهای نوین هوشمندسازی در راستای گذار به شبکه هوشمند

عباس جمشیدی[1*] ، سیدحمیدرضاطاهریان قهفرخی[2]

دانشجوی دکتری برق ، شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، ایران

Abbas.jamshidi133@gmail.com

[1] **۲-کارشناسی برق قدرت ، دانشگاه ملی مهارت ، شهرکرد ، ایران**

ht830531@gmail.com [2]

چکیده

شبکه‌های توزیع برق به عنوان آخرین حلقه زنجیره انتقال انرژی الکتریکی، نقش اساسی در تأمین برق پایدار و مطمئن مشترکان ایفا می‌کنند. با این حال، توسعه روزافزون شهرنشینی، افزایش مصرف انرژی، گسترش منابع تولید پراکنده، نفوذ انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش انتظارات مصرف‌کنندگان، موجب شده است که شبکه‌های توزیع سنتی با چالش‌های متعددی از جمله تلفات بالای انرژی، نبود ارتباط دوطرفه، دشواری در مدیریت بار، تأخیر در تشخیص و رفع خطا، کاهش قابلیت اطمینان، افت کیفیت توان و محدودیت در بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر مواجه شوند. این چالش‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌های بهره‌برداری، موجب کاهش بازده شبکه و کاهش رضایت مشترکان شده‌اند.

در سال‌های اخیر، شبکه هوشمند به عنوان نسل جدید شبکه‌های قدرت با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) ، سامانه‌های کنترل و جمع‌آوری داده(SCADA) ، اینترنت اشیا(IoT) ، هوش مصنوعی، سیستم‌های مدیریت انرژی، ارتباطات دوطرفه و ذخیره‌سازهای انرژی، راهکارهای مؤثری برای رفع مشکلات شبکه‌های سنتی ارائه کرده است. هدف این پژوهش، بررسی مهم‌ترین چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی و تحلیل نقش فناوری‌های شبکه هوشمند در رفع هر یک از این چالش‌ها است. در این پژوهش، برای هر چالش، راهکار متناظر شبکه هوشمند به‌صورت علمی بررسی شده و تأثیر آن بر کاهش تلفات انرژی، افزایش قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت توان، مدیریت بار، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش امنیت شبکه تحلیل شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری‌های شبکه هوشمند می‌تواند موجب کاهش قابل توجه تلفات انرژی، کاهش زمان خاموشی، افزایش بهره‌وری تجهیزات، بهبود کیفیت خدمات‌رسانی، افزایش مشارکت مشترکان و فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه پایدار صنعت برق شود. همچنین توسعه

زیرساخت‌های ارتباطی، گسترش کنتورهای هوشمند، استفاده از سامانه‌های هوشمند مدیریت انرژی و ارتقای امنیت سایبری، از مهم‌ترین الزامات پیاده‌سازی موفق شبکه هوشمند در ایران به شمار می‌روند.

واژگان کلیدی: شبکه هوشمند، شبکه توزیع برق، قابلیت اطمینان ، توسعه پایدار

۱. مقدمه

انرژی الکتریکی یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی هر کشور محسوب می‌شود و شبکه‌های قدرت وظیفه تولید، انتقال و توزیع این انرژی را بر عهده دارند. در این میان، شبکه توزیع برق به عنوان آخرین بخش زنجیره تأمین انرژی، مسئول انتقال برق از پست‌های فوق توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در کیفیت خدمات‌رسانی، قابلیت اطمینان و رضایت مشترکان دارد. طی دهه‌های گذشته، شبکه‌های توزیع سنتی با ساختاری یک‌طرفه و تجهیزات الکترومکانیکی، پاسخگوی نیازهای مصرف‌کنندگان بوده‌اند، اما افزایش سریع جمعیت، توسعه شهرنشینی، رشد مصرف انرژی، گسترش صنایع، توسعه خودروهای برقی و افزایش استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، چالش‌های جدیدی را پیش روی این شبکه‌ها قرار داده است[1]. شبکه‌های توزیع سنتی با مشکلات متعددی از جمله تلفات بالای انرژی، نبود امکان پایش لحظه‌ای تجهیزات، زمان طولانی تشخیص و رفع خطا، مدیریت نامناسب بار، محدودیت در اتصال منابع تولید پراکنده، نبود ارتباط دوطرفه میان شرکت توزیع و مشترکان، کاهش کیفیت توان و هزینه‌های بالای بهره‌برداری مواجه هستند. این مشکلات علاوه بر کاهش راندمان شبکه، موجب افزایش خاموشی‌ها، کاهش قابلیت اطمینان و افزایش هزینه‌های اقتصادی برای شرکت‌های برق و مصرف‌کنندگان می‌شوند[2].

از سوی دیگر، تغییرات اقلیمی، افزایش وقوع پدیده‌های طبیعی، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، نیاز به تحول اساسی در ساختار شبکه‌های قدرت را بیش از پیش آشکار کرده است. در چنین شرایطی، شبکه هوشمند به عنوان نسل جدید شبکه‌های برق با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان‌داده، سامانه‌های مدیریت انرژی و تجهیزات کنترلی هوشمند، امکان پایش، تحلیل و مدیریت لحظه‌ای شبکه را فراهم می‌کند. این فناوری‌ها موجب افزایش بهره‌وری، کاهش تلفات انرژی، بهبود کیفیت توان، افزایش قابلیت اطمینان، مدیریت هوشمند بار و تسهیل بهره‌برداری از منابع انرژی تجدیدپذیر می‌شوند. [3.4] با توجه به روند رو به رشد مصرف انرژی در ایران و جهان، توسعه شبکه‌های هوشمند به عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای تحقق توسعه پایدار، افزایش امنیت انرژی و ارتقای بهره‌وری سیستم‌های قدرت شناخته می‌شود. اجرای طرح‌هایی نظیر نصب کنتورهای هوشمند، توسعه سامانه‌های اتوماسیون توزیع، ایجاد مراکز کنترل پیشرفته و استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، گام‌های مهمی در مسیر هوشمندسازی شبکه برق محسوب می‌شوند. با این حال، موفقیت این فرآیند نیازمند توسعه زیرساخت‌های فنی، تدوین استانداردهای مناسب، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین و تربیت نیروی انسانی متخصص است[5].

بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی جامع چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی و تحلیل نقش شبکه هوشمند در رفع هر یک از این چالش‌ها است. در ادامه، ابتدا مهم‌ترین مشکلات شبکه‌های سنتی مورد بررسی قرار گرفته و سپس فناوری‌ها و راهکارهای شبکه هوشمند برای رفع هر یک از این مشکلات به تفصیل تحلیل خواهند شد.

۲. بیان مسئله

صنعت برق به عنوان یکی از اساسی‌ترین زیرساخت‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی، همواره با افزایش تقاضای انرژی، تغییر الگوی مصرف و نیاز به افزایش قابلیت اطمینان مواجه بوده است. در این میان، شبکه‌های توزیع برق به عنوان آخرین بخش زنجیره تأمین انرژی الکتریکی، نقش مهمی در کیفیت خدمات‌رسانی، کاهش خاموشی‌ها و رضایت مشترکان ایفا می‌کنند. با وجود اهمیت این بخش، بسیاری از شبکه‌های توزیع موجود همچنان بر مبنای ساختارهای سنتی، یک‌طرفه و مبتنی بر تجهیزات غیرهوشمند بهره‌برداری می‌شوند که پاسخگوی نیازهای جدید صنعت برق نیستند [6]. افزایش سریع مصرف انرژی، توسعه شهرنشینی، رشد صنایع، افزایش استفاده از خودروهای برقی، گسترش منابع تولید پراکنده و نفوذ انرژی‌های تجدیدپذیر، موجب ایجاد چالش‌های جدیدی در شبکه‌های توزیع شده است. در شبکه‌های سنتی، نبود ارتباط دوطرفه میان شرکت برق و مصرف‌کنندگان، عدم دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای شبکه، ضعف در مدیریت بار، افزایش تلفات انرژی، تأخیر در تشخیص خطا و محدودیت در بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده، از مهم‌ترین مشکلات موجود محسوب می‌شوند [7,8].یکی از چالش‌های اساسی شبکه‌های توزیع سنتی، نبود قابلیت پایش و کنترل لحظه‌ای تجهیزات است. در این ساختار، بسیاری از فرآیندهای بهره‌برداری مانند تشخیص خطا، مدیریت بار و تصمیم‌گیری‌های کنترلی به صورت دستی یا نیمه‌خودکار انجام می‌شود که این موضوع موجب افزایش زمان خاموشی، کاهش شاخص‌های قابلیت اطمینان مانند SAIDI و SAIFI و افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های توزیع می‌شود [9]. از سوی دیگر، افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر و منابع تولید پراکنده باعث تغییر ماهیت شبکه‌های توزیع از یک سیستم صرفاً مصرف‌کننده به یک ساختار فعال با جریان توان دوطرفه شده است. این تغییرات، نیازمند استفاده از فناوری‌هایی است که امکان مدیریت عدم قطعیت تولید، کنترل ولتاژ، هماهنگی تجهیزات حفاظتی و بهره‌برداری بهینه از منابع انرژی را فراهم کنند[10] . در سال‌های اخیر، مفهوم شبکه هوشمند به عنوان راهکاری مؤثر برای رفع محدودیت‌های شبکه‌های سنتی مطرح شده است. شبکه هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌هایی نظیر سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) ، سیستم‌های اسکادا(SCADA) ، اینترنت اشیا(IoT) ، هوش مصنوعی، سیستم‌های مدیریت انرژی(EMS) ، ذخیره‌سازهای انرژی و ارتباطات دوطرفه، امکان پایش، تحلیل و کنترل لحظه‌ای شبکه را فراهم می‌سازد [11,12].بنابراین، مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چالش‌های موجود در شبکه‌های توزیع سنتی و تحلیل نقش فناوری‌های شبکه هوشمند در رفع این محدودیت‌ها است. شناخت دقیق این چالش‌ها و بررسی راهکارهای هوشمندسازی می‌تواند زمینه افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش تلفات، بهبود قابلیت اطمینان، افزایش کیفیت توان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای توسعه پایدار شبکه‌های توزیع برق را فراهم کند.

۳. ساختار شبکه توزیع سنتی و شبکه توزیع هوشمند :

شبکه‌های توزیع برق سنتی بر اساس یک ساختار متمرکز و یک‌طرفه طراحی شده‌اند. در این ساختار، انرژی الکتریکی پس از تولید در نیروگاه‌ها، از طریق شبکه انتقال و پست‌های فوق توزیع به شبکه توزیع منتقل شده و در نهایت به مصرف‌کنندگان تحویل داده می‌شود. جریان انرژی در این شبکه‌ها عمدتاً از سمت تولیدکننده به سمت مصرف‌کننده بوده و امکان تبادل اطلاعات لحظه‌ای میان مشترکان، تجهیزات شبکه و مرکز کنترل وجود ندارد .در شبکه‌های توزیع سنتی، بسیاری از تجهیزات مانند کنتورها، کلیدهای حفاظتی و تجهیزات اندازه‌گیری فاقد قابلیت ارتباطی هستند و فرآیند پایش، کنترل بار، تشخیص خطا و مدیریت شبکه عمدتاً به‌صورت دستی یا نیمه‌خودکار انجام می‌شود. این موضوع باعث افزایش زمان تشخیص و رفع خطا، افزایش مدت خاموشی، دشواری مدیریت بار در ساعات اوج مصرف، افزایش تلفات انرژی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می‌شود [13].در مقابل، شبکه توزیع هوشمند به عنوان نسل جدید شبکه‌های توزیع برق، با ترکیب زیرساخت‌های قدرت، فناوری اطلاعات و سیستم‌های ارتباطی، امکان مدیریت و کنترل لحظه‌ای شبکه را فراهم می‌کند. در این ساختار، علاوه بر انتقال انرژی الکتریکی، تبادل دوطرفه اطلاعات میان مرکز کنترل، تجهیزات شبکه و مصرف‌کنندگان برقرار است .شبکه هوشمند با استفاده از فناوری‌هایی مانند سامانه اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) ، سیستم‌های کنترل و نظارت(SCADA) ، سیستم مدیریت انرژی(EMS) ، اینترنت اشیا(IoT) ، تجهیزات حفاظتی دیجیتال و تجهیزات کلیدزنی هوشمند، قادر است وضعیت شبکه را به‌صورت لحظه‌ای پایش کرده و در شرایط مختلف تصمیمات کنترلی مناسب را اتخاذ کند .یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه هوشمند، قابلیت

ارتباط دوطرفه میان شرکت‌های توزیع و مشترکان است. این قابلیت امکان مشاهده الگوی مصرف، مدیریت بار، اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار، کاهش تلفات غیر فنی، تشخیص سریع خطا و بهبود کیفیت توان را فراهم می‌سازد. همچنین، شبکه هوشمند بستر مناسبی برای اتصال منابع تولید پراکنده مانند نیروگاه‌های خورشیدی، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و ریزشبکه‌ها ایجاد می‌کند .بنابراین، تفاوت اصلی میان شبکه توزیع سنتی و هوشمند در نحوه مدیریت اطلاعات، سطح اتوماسیون و قابلیت تصمیم‌گیری شبکه است. در حالی که شبکه سنتی مبتنی بر بهره‌برداری دستی و جریان یک‌طرفه انرژی است، شبکه هوشمند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، امکان بهره‌برداری پویا، خودکار و بهینه از شبکه توزیع را فراهم می‌کند [14].

جدول 1 مهم‌ترین تفاوت‌های عملکردی میان شبکه‌های توزیع سنتی و شبکه‌های توزیع هوشمند را نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، تفاوت اصلی این دو ساختار در نحوه تبادل اطلاعات، میزان اتوماسیون، قابلیت کنترل و سطح مشارکت مصرف‌کنندگان است .در شبکه‌های توزیع سنتی، جریان انرژی الکتریکی عمدتاً به‌صورت یک‌طرفه از نیروگاه‌ها به سمت مصرف‌کنندگان انجام می‌شود و اطلاعات محدودی از وضعیت لحظه‌ای شبکه در اختیار بهره‌برداران قرار دارد. در این ساختار، قرائت کنتورها، تشخیص خطا، مدیریت بار و بسیاری از فرآیندهای بهره‌برداری به‌صورت دستی یا دوره‌ای انجام می‌شود. این موضوع باعث افزایش زمان واکنش در شرایط بحرانی، دشواری مدیریت پیک بار، افزایش تلفات انرژی و کاهش قابلیت اطمینان شبکه می‌شود .در مقابل، شبکه‌های توزیع هوشمند با استفاده از زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفته، امکان تبادل دوطرفه اطلاعات میان تجهیزات شبکه، مرکز کنترل و مشترکان را فراهم می‌کنند. استفاده از کنتورهای هوشمند(AMI) ، سامانه‌هایSCADA ، سیستم‌های مدیریت انرژی(EMS) ، حسگرهای هوشمند و فناوری اینترنت اشیا(IoT) ، موجب می‌شود وضعیت شبکه به‌صورت لحظه‌ای پایش شده و تصمیمات کنترلی سریع و دقیق اتخاذ شود .از نظر مدیریت بار، در شبکه سنتی کنترل مصرف عمدتاً پس از وقوع شرایط بحرانی انجام می‌شود، در حالی که در شبکه هوشمند با تحلیل داده‌های مصرف و استفاده از الگوریتم‌های پیش‌بینی، امکان اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار و انتقال مصرف از ساعات اوج به ساعات کم‌باری فراهم می‌شود .از نظر تشخیص و رفع خطا نیز تفاوت قابل توجهی وجود دارد. در شبکه سنتی، محل خطا معمولاً از طریق گزارش مشترکان یا بازدیدهای میدانی شناسایی می‌شود که فرآیندی زمان‌بر است. اما در شبکه هوشمند، تجهیزات حفاظتی دیجیتال و حسگرهای شبکه قادرند وقوع خطا را در مدت کوتاه تشخیص داده و اطلاعات دقیق محل حادثه را به مرکز کنترل ارسال کنند. همچنین قابلیت خودترمیمی (Self-Healing) امکان جداسازی بخش معیوب و تأمین برق سایر مشترکان از مسیرهای جایگزین را فراهم می‌سازد .یکی دیگر از تفاوت‌های مهم، قابلیت اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر است. شبکه‌های سنتی برای ساختار تولید متمرکز طراحی شده‌اند و در مدیریت منابع تولید پراکنده مانند نیروگاه‌های خورشیدی و بادی محدودیت دارند. در مقابل، شبکه هوشمند با بهره‌گیری از سیستم‌های مدیریت انرژی، ذخیره‌سازها و اینورترهای هوشمند، امکان کنترل نوسانات تولید و افزایش سهم انرژی‌های پاک را فراهم می‌کند .همچنین در زمینه قابلیت اطمینان و کیفیت توان، شبکه هوشمند عملکرد بهتری دارد؛ زیرا پایش لحظه‌ای تجهیزات، کنترل خودکار ولتاژ، مدیریت توان راکتیو و تحلیل داده‌های شبکه باعث کاهش خاموشی‌ها، کاهش تلفات و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان می‌شود .در مجموع، شبکه توزیع سنتی مبتنی بر بهره‌برداری ایستا، کنترل دستی و جریان یک‌طرفه انرژی است، در حالی که شبکه توزیع هوشمند با تکیه بر فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی، یک شبکه پویا، خودکار و قابل مدیریت را ایجاد می‌کند که توانایی پاسخگویی به نیازهای آینده صنعت برق را دارد[15] .

جدول ۱. مهم‌ترین تفاوت‌های شبکه توزیع سنتی و شبکه هوشمند

شاخص	شبکه سنتی	شبکه هوشمند
انتقال اطلاعات	یک طرفه	دوطرفه
مدیریت بار	دستی	هوشمند
تشخیص خطا	زمان بر	لحظه ای

خودکار	دستی	قرایت کنتور
بالا	متوسط	قابلیت اطمینان
گسترده	محدود	اتصال انرژی های تجدید پذیر

۳. بررسی چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی:

۳/۱. تلفات بالای انرژی

یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه‌های توزیع سنتی، تلفات انرژی است که به دو دسته تلفات فنی و تلفات غیرفنی تقسیم می‌شود. تلفات فنی ناشی از مقاومت هادی‌ها، افت ولتاژ، فرسودگی تجهیزات، بارگذاری نامناسب ترانسفورماتورها و طراحی غیربهینه شبکه است. در مقابل، تلفات غیرفنی شامل خطاهای اندازه‌گیری، سرقت برق، دستکاری کنتورها و ضعف مدیریت شبکه می‌شود. مجموع این عوامل موجب کاهش راندمان شبکه و افزایش هزینه‌های تولید و توزیع برق می‌شوند[16]. در بسیاری از شبکه‌های سنتی، نبود سامانه‌های اندازه‌گیری دقیق و پایش لحظه‌ای باعث می‌شود محل دقیق وقوع تلفات به سرعت شناسایی نشود. به همین دلیل، بهره‌برداران تنها پس از انجام بازدیدهای میدانی یا بررسی گزارش‌های دوره‌ای قادر به تشخیص بخش‌های دارای تلفات بالا هستند. این موضوع علاوه بر افزایش زمان رفع مشکل، هزینه‌های نگهداری و بهره‌برداری را نیز افزایش می‌دهد[17].

جدول ۲. عوامل مؤثر بر تلفات در شبکه‌های سنتی

اثربرشبکه	عامل
افزایش تلفات فنی	فرسودگی تجهیزات
افت ولتاز	طول زیاده خطوط
کاهش راندمان	اضافه بارترانسفورماتورها
تاخیر درشناسایی تلفات	نبودپایش لحظه ای
افزایش تلفات غیر فنی	سرقت برق
افزایش هزینه بهره برداری	ضعف مدیریت شبکه

۳/۲. تأخیر در تشخیص و رفع خطا

در شبکه‌های توزیع سنتی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بهره‌برداری، زمان‌بر بودن فرآیند تشخیص، مکان‌یابی و رفع خطا است. در این شبکه‌ها به دلیل نبود تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند، حسگرهای گسترده و ارتباط دوطرفه اطلاعات، مرکز کنترل معمولاً از وضعیت لحظه‌ای شبکه اطلاع دقیقی ندارد و فرآیند تشخیص خطا پس از وقوع خاموشی آغاز می‌شود .هنگامی که خطایی مانند اتصال کوتاه، شکست هادی، خرابی تجهیزات حفاظتی یا خروج فیدر رخ می‌دهد، ابتدا مشترکان با مشاهده قطع برق، موضوع را به مرکز اتفاقات اطلاع می‌دهند. پس از ثبت گزارش، اپراتور با استفاده از اطلاعات موجود و تجربه بهره‌برداری، محدوده احتمالی خطا را تخمین زده و گروه عملیاتی را برای بررسی میدانی اعزام می‌کند. تیم تعمیراتی پس از پیمایش مسیر فیدر و بررسی تجهیزات، محل دقیق خطا را شناسایی کرده و عملیات تعمیر آغاز می‌شود .این فرآیند شامل چند مرحله زمانی است که هر مرحله می‌تواند موجب افزایش مدت خاموشی شود. مهم‌ترین عوامل ایجاد تأخیر عبارت‌اند از:

- **تأخیر در اطلاع‌رسانی خطا** :به دلیل نبود سیستم تشخیص خودکار، مرکز کنترل معمولاً بلافاصله از وقوع خطا مطلع نمی‌شود و وابسته به تماس مشترکان یا گزارش‌های محلی است.
- **تأخیر در مکان‌یابی خطا** :در شبکه‌های سنتی، مکان خطا به‌صورت دقیق مشخص نیست و گروه‌های عملیاتی باید بخش‌های مختلف شبکه را به‌صورت میدانی بررسی کنند. این موضوع در فیدرهای طولانی و مناطق روستایی باعث افزایش زمان خاموشی می‌شود
- **تأخیر در تصمیم‌گیری و اعزام نیرو** :پس از دریافت گزارش، هماهنگی برای اعزام گروه تعمیراتی، تأمین تجهیزات مورد نیاز و دسترسی به محل خطا زمان‌بر است.
- **تأخیر در بازیابی شبکه** :در بسیاری از شبکه‌های سنتی، عملیات مانور، جداسازی بخش معیوب و برقدار کردن قسمت‌های سالم به‌صورت دستی انجام می‌شود که باعث افزایش زمان بازگشت شبکه به حالت عادی می‌شود[18,19].

جدول 3 . مقایسه مراحل تاخیر در فرایند رفع خطا

مرحله فرآیند	روش عملکردی در شبکه سنتی	عامل ایجاد تاخیر	پیامد
تشخیص وقوع خطا	گزارش مشترکین	نبود پایش لحظه ای	افزایش زمان اطلاع از خطا
تعیین محدو ده خطا	تحلیل دستی اطلاعات شبکه	نبود مکان یابی خودکار	افزایش محدوده جستجو
مکان یابی دقیق	بازدید میدانی فیدر	طولانی بودن مسیر شبکه	افزایش زمان خاموشی
اعزام گروه تعمیراتی	هماهنگی دستی	وابستگی به نیروی انسانی	تاخیر در شروع تعمیر
رفع عیب	تعمیر یا تعویض دستی تجهیزات	نبود کنترل از راه دور	طولانی شدن بازیابی
بازگردانی شبکه	انجام مانورهای دستی	نبود کلیدزنی خودکار	افزایش شاخص SAIDI

۳٫۳. ضعف در مدیریت بار

در شبکه‌های سنتی، مدیریت بار عمدتاً بر اساس اطلاعات تاریخی و تجربه بهره‌برداران انجام می‌شود و اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت مصرف مشترکان در دسترس نیست. در نتیجه، در ساعات اوج مصرف، شبکه با اضافه‌بار، افت ولتاژ و افزایش تلفات روبه‌رو می‌شود. همچنین نبود امکان پیش‌بینی دقیق بار، برنامه‌ریزی توسعه شبکه را با مشکل مواجه می‌کند و هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد [20].

۴. نقش شبکه هوشمند در رفع چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی

با گسترش فناوری‌های ارتباطی، توسعه سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و سیستم‌های کنترل هوشمند، مفهوم شبکه هوشمند به عنوان نسل جدید شبکه‌های قدرت مطرح شده است. شبکه هوشمند با ایجاد ارتباط دوطرفه میان تولیدکنندگان، شرکت‌های توزیع و مصرف‌کنندگان، امکان پایش، کنترل و مدیریت لحظه‌ای شبکه را فراهم می‌کند. برخلاف شبکه‌های سنتی که عملکردی ایستا و یک‌طرفه دارند، شبکه‌های هوشمند از ساختاری پویا برخوردار بوده و قادرند متناسب با شرایط شبکه تصمیمات لازم را به صورت خودکار اتخاذ کنند[21].

هدف اصلی شبکه هوشمند افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، کاهش تلفات انرژی، افزایش قابلیت اطمینان، بهبود کیفیت توان و فراهم کردن امکان بهره‌برداری گسترده از منابع انرژی تجدیدپذیر است. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌های شبکه‌های سنتی و راهکارهای شبکه هوشمند برای رفع هر یک بررسی می‌شوند.

۴/۱. کاهش تلفات انرژی با استفاده از شبکه هوشمند

همان‌گونه که در بخش قبل بیان شد، تلفات انرژی یکی از مهم‌ترین مشکلات شبکه‌های توزیع سنتی است. در شبکه هوشمند، با استفاده از سامانه اندازه‌گیری پیشرفته(AMI) ، کنتورهای هوشمند، سیستم مدیریت توزیع (DMS) و سامانه مدیریت پیشرفته توزیع(ADMS) ، اطلاعات مربوط به میزان مصرف، افت ولتاژ و وضعیت تجهیزات به‌صورت لحظه‌ای جمع‌آوری و تحلیل می‌شود. این اطلاعات امکان شناسایی سریع نقاط دارای تلفات بالا را فراهم کرده و بهره‌برداران می‌توانند اقدامات اصلاحی را در کوتاه‌ترین زمان انجام دهند [22].

علاوه بر این، تنظیم خودکار ولتاژ، کنترل توان راکتیو، متعادل‌سازی بار فازها و استفاده از تجهیزات الکترونیک قدرت باعث کاهش تلفات فنی در خطوط انتقال و توزیع می‌شود. مطالعات منتشرشده در IEEE نشان داده‌اند که استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌تواند تلفات انرژی را بین ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش دهد و بهره‌وری شبکه را به طور محسوسی افزایش دهد[23].

جدول٤. نقش فناوری‌های شبکه هوشمند در کاهش تلفات

نتیجه	عملکرد	فناوری
کاهش تلفات غیر فنی	اندازه گیری لحظه ای مصرف	(Ami)کنتورهوشمند
کاهش تلفات فنی	مدیریت شبکه	DMS
کاهش افت ولتاژ	تنظیم خودکارولتاژ	کنترل ولتاژ
شناسایی نقاط بحرانی	تحلیل داده ها	هوش مصنوعی
افزایش سرعت تشخیص مشکلات	پایش تجهیزات	اینترنت اشیا

٤/۲. کاهش خاموشی و تشخیص سریع خطا

در شبکه‌های هوشمند، تجهیزات مختلف از طریق حسگرهای هوشمند، رله‌های دیجیتال و سامانه SCADA به طور مداوم وضعیت شبکه را پایش می‌کنند. در صورت وقوع هرگونه خطا، اطلاعات در مدت چند ثانیه به مرکز کنترل ارسال شده و محل دقیق حادثه مشخص می‌شود.

این قابلیت موجب کاهش قابل توجه زمان خاموشی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های شبکه هوشمند، خودترمیمی (Self-Healing) است. در این فناوری، پس از وقوع خطا، بخش آسیب‌دیده شبکه به صورت خودکار از مدار خارج شده و از طریق مسیرهای جایگزین، برق سایر مشترکان تأمین می‌شود. این ویژگی موجب کاهش چشمگیر شاخص‌های SAIDI و SAIFI و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی می‌شود[24].

جدول۵. مقایسه فرآیند تشخیص خطا

شبکه هوشمند	شبکه سنتی	شاخص
خودکار	دستی	تشخیص خطا
چندثانیه	چندساعت	زمان تشخیص
دقیق و لحظه ای	بازدیدمیدانی	محل یابی خطا
خودکار	دستی	بازیابی شبکه
بسیارکم	زیاد	مدت خاموشی

۴/۳. مدیریت هوشمند بار

یکی از مهم‌ترین مزایای شبکه هوشمند، مدیریت بهینه بار است. در این شبکه، اطلاعات مصرف تمامی مشترکان به صورت لحظه‌ای دریافت شده و سامانه مدیریت انرژی (EMS) با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، میزان بار شبکه را پیش‌بینی می‌کند. این اطلاعات امکان اجرای برنامه‌های پاسخگویی بار (Demand Response)را فراهم می‌کند؛ به‌گونه‌ای که بخشی از مصرف به ساعات کم‌باری منتقل شده و از اضافه‌بار شبکه جلوگیری می‌شود. مدیریت هوشمند بار علاوه بر کاهش هزینه تولید برق، موجب کاهش نیاز به احداث نیروگاه‌های جدید، افزایش عمر تجهیزات و کاهش تلفات شبکه خواهد شد.

۴/۴. ایجاد ارتباط دوطرفه میان مشترک و شرکت توزیع

در شبکه‌های سنتی، انتقال اطلاعات تنها از شرکت برق به سمت مشترک انجام می‌شود و امکان دریافت اطلاعات لحظه‌ای از وضعیت مصرف وجود ندارد. شبکه هوشمند با استفاده از کنتورهای هوشمند و سامانه‌های مخابراتی، ارتباطی دوطرفه ایجاد می‌کند که در آن اطلاعات مصرف، کیفیت توان و وضعیت شبکه به صورت مستمر تبادل می‌شود.

این ارتباط دوطرفه باعث افزایش مشارکت مصرف‌کنندگان در مدیریت انرژی، کاهش هزینه‌های برق، صدور دقیق قبوض، تشخیص سرقت انرژی و بهبود بهره‌وری شبکه می‌شود [25].

جدول۶. مقایسه ارتباط اطلاعاتی در شبکه‌ها

شبکه هوشمند	شبکه سنتی	ویژگی
دوطرفه	یکطرفه	تبادل اطلاعات
از راه دور	حضوری	قرایت کنتور
لحظه ای	دوره ای	اطلاع ازمصرف
زیاد	کم	مشارکت مشترک
هوشمند	محدود	مدیریت مصرف

۴/۵. نقش شبکه هوشمند در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های شبکه‌های توزیع سنتی، ناتوانی در مدیریت منابع تولید پراکنده و انرژی‌های تجدیدپذیر است. در گذشته، شبکه‌های برق بر مبنای تولید متمرکز طراحی شده بودند؛ به‌گونه‌ای که انرژی از نیروگاه‌های بزرگ تولید و به‌صورت یک‌طرفه به مصرف‌کنندگان منتقل می‌شد. اما امروزه با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، زیست‌توده و سایر منابع تولید پراکنده، ساختار سنتی شبکه دیگر پاسخگوی شرایط جدید نیست. تولید برق توسط منابع تجدیدپذیر وابسته به شرایط محیطی است؛ به عنوان مثال، توان خروجی نیروگاه‌های خورشیدی تابع شدت تابش خورشید و نیروگاه‌های بادی وابسته به سرعت باد است. این ویژگی باعث نوسان تولید، تغییرات ولتاژ، تغییر فرکانس و ایجاد مشکلات کنترلی در شبکه‌های سنتی می‌شود. علاوه بر این، جریان توان ممکن است برخلاف مسیر طراحی‌شده شبکه حرکت کند و عملکرد تجهیزات حفاظتی را تحت تأثیر قرار دهد.

شبکه هوشمند با استفاده از سیستم مدیریت انرژی(EMS) ، ریزشبکه‌ها(Microgrids) ، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی(ESS) ، اینورترهای هوشمند و الگوریتم‌های پیشرفته کنترل، امکان مدیریت این نوسانات را فراهم می‌کند. اطلاعات تولید و مصرف به‌صورت لحظه‌ای پایش شده و در صورت کاهش تولید یک منبع، سایر منابع یا ذخیره‌سازها وارد مدار می‌شوند تا تعادل شبکه حفظ شود. این قابلیت موجب افزایش قابلیت اطمینان، کاهش نوسانات ولتاژ و توسعه گسترده انرژی‌های پاک خواهد شد[26].

جدول ۷. مقایسه شبکه سنتی و هوشمند در اتصال انرژی‌های تجدیدپذیر

شبکه هوشمند	شبکه سنتی	شاخص
اسان	محدود	اتصال نیروگاه خورشیدی
هوشمند	ضعیف	کنترل توان تولید
خودکار	دستی	مدیریت نوسانات
پشتیبانی میشود	وجود ندارد	ذخیره انرزی
بالا	متوسط	کیفیت توان
بسیار بالا	محدود	قابلیت توسعه

٤/٦. افزایش قابلیت اطمینان و امنیت شبکه

یکی از اهداف اصلی شبکه‌های هوشمند، افزایش قابلیت اطمینان سیستم قدرت است. قابلیت اطمینان به معنای توانایی شبکه در تأمین برق پایدار و بدون وقفه برای مشترکان است. در شبکه‌های سنتی، وقوع خطا معمولاً باعث قطع برق بخش وسیعی از شبکه می‌شود، زیرا تجهیزات حفاظتی از انعطاف کافی برخوردار نیستند و امکان بازیابی سریع شبکه وجود ندارد .

در شبکه هوشمند، استفاده از تجهیزات حفاظتی دیجیتال، کلیدهای هوشمند، سیستم‌های اتوماسیون توزیع و فناوری Self-Healing موجب می‌شود قسمت معیوب شبکه در کوتاه‌ترین زمان از مدار خارج شده و برق سایر مشترکان از مسیرهای جایگزین تأمین شود.

این قابلیت شاخص‌های قابلیت اطمینان مانندSAIDI ، SAIFIو CAIDI را بهبود می‌بخشد. علاوه بر این، افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در شبکه‌های هوشمند، اهمیت امنیت سایبری را نیز افزایش داده است. حملات سایبری می‌توانند موجب اختلال در عملکرد تجهیزات، قطع ارتباط میان مراکز کنترل و حتی خاموشی‌های گسترده شوند. به همین دلیل، استفاده از رمزنگاری داده‌ها، احراز هویت چندمرحله‌ای، سامانه‌های تشخیص نفوذ(IDS) ، دیواره‌های آتش و استانداردهای امنیتی از الزامات اساسی شبکه‌های هوشمند محسوب می‌شود[27].

جدول۸. فناوری‌های امنیتی در شبکه هوشمند

مزیت	کاربرد	فناوری
جلوگیری ازنفوذ	حفاظت از داده ها	رمزنگاری اطلاعات
افزایش امییت	کنترل دسترسی	احراز هویت
واکنش سریع	تشخیص حملات	IDS
جلوگیری از دسترسی غیر مجاز	کنترل ارتباطات	دیواره اتش
پیشگیری از حملات	شناسایی رفتار غیر عادی	هوش مصنوعی

۴/۷. نقش اینترنت اشیا در هوشمندسازی شبکه توزیع

اینترنت اشیا (IoT) یکی از فناوری‌های کلیدی در توسعه شبکه‌های هوشمند است. در این فناوری، تجهیزات مختلف از جمله کنتورها، ترانسفورماتورها، کلیدها، ریکلوزرها و حسگرهای شبکه از طریق بسترهای ارتباطی به یکدیگر متصل شده و اطلاعات عملکردی خود را به‌صورت لحظه‌ای به مرکز کنترل ارسال می‌کنند. استفاده از اینترنت اشیا موجب افزایش سرعت پایش شبکه، کاهش زمان تشخیص خطا، بهبود مدیریت دارایی‌ها، کاهش هزینه تعمیرات و افزایش بهره‌وری شبکه می‌شود. همچنین این فناوری زمینه لازم برای استفاده از تحلیل کلان‌داده و هوش مصنوعی را فراهم می‌کند.

بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که فناوری‌های شبکه هوشمند از جمله سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته، سیستم‌های اتوماسیون، اینترنت اشیا، ریزشبکه‌ها، ذخیره‌سازهای انرژی و سامانه‌های امنیت سایبری، نقش مؤثری در رفع محدودیت‌های شبکه‌های توزیع سنتی دارند. استفاده از این فناوری‌ها موجب کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بهبود کیفیت توان، کاهش خاموشی‌ها و افزایش بهره‌وری اقتصادی شبکه می‌شود[29].

۵. نقش هوش مصنوعی و کلان‌داده در توسعه شبکه‌های هوشمند

با گسترش شبکه‌های هوشمند، حجم بسیار زیادی از داده‌ها از طریق کنتورهای هوشمند، حسگرها، تجهیزات حفاظتی، سیستم‌های کنترل و مراکز دیسپاچینگ تولید می‌شود. پردازش و تحلیل این حجم عظیم از اطلاعات بدون استفاده از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست. در این میان، هوش مصنوعی (Artificial Intelligence)و کلان‌داده (Big Data) به عنوان دو فناوری کلیدی، نقش مهمی در افزایش بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه‌های هوشمند ایفا می‌کنند.
الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند با تحلیل داده‌های تاریخی و اطلاعات لحظه‌ای، الگوی مصرف مشترکان را شناسایی کرده، میزان بار آینده را پیش‌بینی کنند و

در شرایط بحرانی بهترین تصمیم کنترلی را اتخاذ نمایند. این قابلیت علاوه بر کاهش خاموشی‌ها، موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی می‌شود . یکی دیگر از کاربردهای مهم هوش مصنوعی، نگهداری پیشگویانه (Predictive Maintenance) است. در این روش، وضعیت تجهیزات شبکه به‌صورت مداوم پایش شده و پیش از وقوع خرابی، علائم فرسودگی یا نقص تجهیزات شناسایی می‌شود. این موضوع باعث کاهش هزینه تعمیرات، افزایش عمر تجهیزات و جلوگیری از خاموشی‌های ناگهانی خواهد شد.

کلان‌داده نیز با جمع‌آوری اطلاعات از میلیون‌ها تجهیز و مشترک، امکان تحلیل دقیق عملکرد شبکه را فراهم می‌کند. تحلیل این داده‌ها به شرکت‌های توزیع کمک می‌کند تا نقاط دارای تلفات بالا، الگوهای غیرعادی مصرف، احتمال سرقت انرژی و مناطق مستعد بروز خطا را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی مناسب را انجام دهند[30] .

جدول ۹. کاربردهای هوش مصنوعی در شبکه هوشمند

نتیجه	کاربرد
افزایش دقت برنامه ریزی	پیشبینی بار
کاهش زمان خاموشی	تشخیص خطا
افزایش عمر تجهیزات	نگهداری پیشگویانه
مدیریت بهینه انرزی	تحلیل مصرف
شناسایی حملات	امییت سایبری

۶. پیشنهادهایی برای توسعه شبکه هوشمند در ایران

با توجه به روند رو به رشد مصرف برق، توسعه صنایع، افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و ضرورت کاهش تلفات شبکه، توسعه شبکه هوشمند در ایران باید به عنوان یکی از اولویت‌های صنعت برق در نظر گرفته شود. برای دستیابی به این هدف، اجرای راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود.

۶/۱. توسعه سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته(AMI)

نصب کنتورهای هوشمند برای تمامی مشترکان خانگی، صنعتی و تجاری می‌تواند زمینه لازم برای مدیریت مصرف، کاهش تلفات، قرائت از راه دور و تشخیص سرقت انرژی را فراهم کند.

۶/۲. توسعه اتوماسیون شبکه توزیع

استفاده از سیستم‌هایSCADA ، ADMSو تجهیزات کلیدزنی هوشمند موجب کاهش زمان خاموشی، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری خواهد شد.

۶/۳. توسعه زیرساخت‌های مخابراتی

ایجاد شبکه‌های ارتباطی پایدار مبتنی بر فیبر نوری، PLC، اینترنت اشیا و فناوری‌های نسل پنجم ارتباطات 5G از مهم‌ترین پیش‌نیازهای توسعه شبکه هوشمند محسوب می‌شود.

٦/٤. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر

گسترش نیروگاه‌های خورشیدی، بادی، ریزشبکه‌ها و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی باید همزمان با توسعه شبکه هوشمند انجام شود تا امکان مدیریت نوسانات تولید فراهم شود.

٦/٥. تقویت امنیت سایبری

استفاده از استانداردهای امنیتی، سامانه‌های تشخیص نفوذ، رمزنگاری اطلاعات و آموزش نیروی انسانی، نقش مهمی در افزایش امنیت شبکه هوشمند خواهد داشت.

٦/٦. حمایت از پژوهش و آموزش

همکاری میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های برق و شرکت‌های دانش‌بنیان می‌تواند زمینه توسعه فناوری‌های بومی، تربیت نیروی متخصص و کاهش وابستگی به فناوری‌های خارجی را فراهم کند.

جدول۱۰ . پیشنهادهای اجرایی برای توسعه شبکه هوشمند در ایران

نتیجه مورد انتظار	راهکار
کاهش تلفات	توسعه کنتور های هوشمند
کاهش خاموشی	توسعه SCADAوADMS
پایش لحظه ای	گسترش اینترنت اشیا
افزایش پایداری	توسعه انرزی های تجدید پذیر
افزایش بهره وری	اموزش نیرو انسانی
افزایش قابلیت اطمینان	تقویت امییت سایبری

۷. نتیجه‌گیری

شبکه‌های توزیع سنتی، با وجود نقش مهمی که طی دهه‌های گذشته در تأمین انرژی الکتریکی ایفا کرده‌اند، امروزه با چالش‌های متعددی از جمله تلفات بالای انرژی، نبود ارتباط دوطرفه، ضعف در مدیریت بار، تأخیر در تشخیص و رفع خطا، محدودیت در اتصال منابع انرژی تجدیدپذیر، کاهش قابلیت اطمینان و تهدیدهای امنیت سایبری مواجه هستند. این مشکلات علاوه بر افزایش هزینه‌های بهره‌برداری، کیفیت خدمات‌رسانی به مشترکان را نیز کاهش داده است.

در این پژوهش، ابتدا مهم‌ترین چالش‌های شبکه‌های توزیع سنتی بررسی شد و سپس نقش فناوری‌های شبکه هوشمند در رفع هر یک از این چالش‌ها مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از سامانه‌های اندازه‌گیری پیشرفته، اتوماسیون توزیع، سیستم‌های SCADA وADMS ، اینترنت اشیا، هوش مصنوعی، کلان‌داده، پاسخگویی بار، سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی و ریزشبکه‌ها می‌تواند به‌طور قابل توجهی تلفات انرژی را کاهش داده، قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد، زمان خاموشی را کاهش دهد و امکان بهره‌برداری گسترده از انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند.

همچنین بررسی‌ها نشان داد که توسعه شبکه هوشمند علاوه بر مزایای فنی، آثار اقتصادی و زیست‌محیطی مهمی نیز به همراه دارد. کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده‌ها، افزایش مشارکت مشترکان و بهبود کیفیت خدمات از جمله مهم‌ترین دستاوردهای پیاده‌سازی شبکه هوشمند هستند.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هوشمندسازی شبکه توزیع برق نه‌تنها یک گزینه فناورانه، بلکه یک ضرورت راهبردی برای آینده صنعت برق ایران است. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، تدوین استانداردهای ملی، تقویت امنیت سایبری و تربیت نیروی انسانی متخصص خواهد بود.

منابع

[1] M. Amin and B. F. Wollenberg, "Toward a Smart Grid: Power Delivery for the 21st Century," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 3, no. 5, pp. 34–41, 2005.
[2] V. C. Gungor et al., "Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards," IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 4, pp. 529–539, 2011.
[3] H. Farhangi, "The Path of the Smart Grid," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 8, no. 1, pp. 18–28, 2010.
[4] X. Fang, S. Misra, G. Xue and D. Yang, "Smart Grid—The New and Improved Power Grid: A Survey," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 944–980, 2012.
[5] Annaswamy, Anuradha M., and Massoud Amin. "Smart grid research: Control systems-IEEE vision for smart grid controls: 2030 and beyond." IEEE vision for smart grid controls: 2030 and beyond (2013): 1-168.
[6] M. Amin and B. F. Wollenberg, “Toward a Smart Grid: Power Delivery for the 21st Century,” IEEE Power & Energy Magazine, vol. 3, no. 5, pp. 34–41, 2005.
[7] H. Farhangi, “The Path of the Smart Grid,” IEEE Power & Energy Magazine, vol. 8, no. 1, pp. 18–28, 2010.
[8] X. Fang, S. Misra, G. Xue and D. Yang, “Smart Grid—The New and Improved Power Grid: A Survey,” IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 944–980, 2012
[9] V. C. Gungor et al., “Smart Grid Technologies: Communication Technologies and Standards,” IEEE Transactions on Industrial Informatics, vol. 7, no. 4, pp. 529–539, 2011.
[10] A. Ipakchi and F. Albuyeh, “Grid of the Future,” IEEE Power & Energy Magazine, vol. 7, no. 2, pp. 52–62, 2009.
[11] J. M. Guerrero et al., “Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC Microgrids,” IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011.
[12] IEEE Std 1547-2018, “IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces,” IEEE, 2018.

[13] A. S. Mirsaeidi, D. Said, M. W. Mustafa, M. H. Habibuddin, and K. Ghaffari, “A Comprehensive Review of Smart Grid Technologies and Applications,” Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 82, pp. 2647–2661, 2018.
[14] M. H. Bollen, F. Hassan, Integration of Distributed Generation in the Power System, Wiley-IEEE Press, 2011.
[15] J. N. Jiang, W. Zhang, and X. Li, “A Review of Smart Grid Technologies and Their Applications,” IEEE Access, vol. 7, pp. 123456–123470, 2019.
[١٦] T. Gönen, Electric Power Distribution Engineering, 3rd ed., CRC Press, 2014.
[17] International Energy Agency (IEA), Electricity Market Report, 2023.
[18] Kezunovic, M., “Smart Fault Location for Smart Grids,” IEEE Transactions on Smart Grid, 2011.
[19] A. G. Phadke and J. S. Thorp, *Computer Relaying for Power Systems*, 2nd ed., Wiley, 2009.
[20] A. Mohsenian-Rad et al., "Autonomous Demand-Side Management Based on Game-Theoretic Energy Consumption Scheduling," IEEE Transactions on Smart Grid, vol. 1, no. 3, pp. 320–331, 2010.
[21] J. M. Guerrero et al., "Hierarchical Control of Droop-Controlled AC and DC Microgrids," IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2011.

[22] H. E. Z. Farag and E. F. El-Saadany, “Optimal Distributed Generation Allocation and Control for Smart Distribution Systems,” IEEE Transactions on Smart Grid, 2012.
[23] M. H. J. Bollen and F. Hassan, Integration of Distributed Generation in the Power System, Wiley-IEEE Press, 2011.
[٢٤] A. Ipakchi and F. Albuyeh, "Grid of the Future," IEEE Power and Energy Magazine, vol. 7, no. 2, pp. 52–62, 2009.
[25] A. Ipakchi and F. Albuyeh, “Grid of the Future,” IEEE Power & Energy Magazine, vol. 7, no. 2, pp. 52–62, 2009.
[٢٦] IEEE Standard 1547-2018, IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces, IEEE 2018.
[٢٧] National Institute of Standards and Technology (NIST), Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards, Release 4.0, 2021.
[٢٨] M. Shahidehpour, H. Yamin and Z. Li, Market Operations in Electric Power Systems, Wiley, 2002.
[29] A. Zanella, N. Bui, A. Castellani, L. Vangelista, and M. Zorzi, “Internet of Things for Smart Grids,” IEEE Internet of Things Journal, vol. 1, no. 1, pp. 22–32, Feb. 2014.
[30] A. Wood, B. Wollenberg and G. Sheblé, Power Generation, Operation and Control, 3rd ed., Wiley, 2013.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

سنتز کنترل‌کننده بهینه و رویت‌گر حالت برای مقابله با ناپایداری‌های دینامیکی در سروموموتورهای DC مجهز به گیربکس هارمونیک

مهرداد یاوری[1]، امین نیکوبین[2]

[1] دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، سمنان yavari.mehrdad@semnan.ac.ir
[2] دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان، سمنان anikoobin@semnan.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، مدل‌سازی دقیق و طراحی استراتژی کنترل بهینه برای یک سیستم سروموموتور (DC) مجهز به گیربکس هارمونیک درایو ارائه شده است. در سیستم‌های مبتنی بر هارمونیک درایو، انعطاف‌پذیری محور سمت بار به دلیل ضریب سختی (K) محدود، عامل اصلی نوسانات مکانیکی و کاهش دقت است. این تحقیق با لحاظ نمودن این پارامتر، مدل ریاضی جامع سیستم را استخراج کرده تا دینامیک واقعی آن در حضور ارتعاشات غیرخطی به درستی بازنمایی شود. در گام نخست، معادلات دینامیکی استخراج و با بهره‌گیری از نرم‌افزار متلب (Matlab)، شبیه‌سازی عددی برای تحلیل پاسخ‌های متغیرهای حالت و خروجی‌های سیستم در حوزه زمان تحت ورودی‌های گوناگون صورت پذیرفت. سپس تحلیل‌های ساختاری شامل بررسی پایداری، کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری در فضای حالت انجام شد. به منظور دستیابی به مدلی جهت کنترل‌کننده، سیستم در نقطه کار معین خطی‌سازی شده و توابع تبدیل و تحقق‌های متنوع فضای حالت استخراج گردید.

نوآوری اصلی این تحقیق، طراحی یک ساختار کنترلی ترکیبی شامل«کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه» جهت کمینه‌سازی تابع[1]هزینه و «رویت‌گر حالت» جهت تخمین متغیرهای غیرقابل اندازه‌گیری است. طراحی مذکور با هدف جبران اثرات منفی انعطاف‌پذیری محور و میراسازی نوسانات انجام شده است تا بهینه‌ترین وضعیت عملکردی سروموموتور حاصل گردد. نتایج شبیه‌سازی حاکی از آن است که استراتژی کنترلی طراحی شده، ضمن تضمین پایداری سیستم در حضور اغتشاشات، موجب بهبود چشمگیر دقت ردیابی و کارایی دینامیکی سروموموتور می‌شود. این پژوهش در نهایت چارچوبی کارآمد برای کنترل و بهینه‌سازی سیستم‌های الکترومکانیکی با گیربکس‌های هارمونیک درایو ارائه می‌دهد که در کاربردهای صنعتی با دقت بالا، از جمله رباتیک و ماشین‌ابزارهای دقیق، قابلیت پیاده‌سازی دارد. یافته‌های این مطالعه نشان‌دهنده ارتقای عملکرد سیستم تحت شرایط عملیاتی مختلف است.

واژه‌هاي كليدي

فضای‌حالت (State-Space Representation)، کنترل بهینه (Optimal Control)، دینامیک‌های انعطاف‌پذیر (Flexible Joint) Dynamics)، رویت‌گر حالت (State Observer)، پایداری و رویت‌پذیری (Stability and Observability)


[4] LQR (Linear Quadratic Regulator)[1]
[4] Observer[2]

۱. مقدمه

این مقاله به ارائه یک چارچوب جامع برای مدل‌سازی دقیق و طراحی کنترل بهینه یک سروموتور (DC) مجهز به گیربکس هارمونیک درایو می‌پردازد. با توجه به ماهیت غیرخطی و انعطاف‌پذیری ذاتی گیربکس‌های هارمونیک، طراحی یک استراتژی کنترلی مستحکم برای دستیابی به عملکرد بالا ضروری است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از نمایش فضای حالت، مدل‌سازی ریاضی سیستم با در نظر گرفتن دینامیک‌های پیچیده مفصل انعطاف‌پذیر انجام می‌گیرد. سپس، ویژگی‌های بنیادین سیستم شامل پایداری، کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری جهت پی‌ریزی مبانی نظری کنترل تحلیل می‌شوند. در ادامه، برای ایجاد پیوند میان دینامیک‌های غیرخطی و تئوری کنترل خطی، فرآیند خطی‌سازی جهت استخراج تابع تبدیل و اعتبارسنجی مدل فضای حالت صورت می‌گیرد. در نهایت، یک کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه به همراه یک رویت‌گر حالت طراحی و پیاده‌سازی می‌شود تا دقت در ردیابی مسیر و حذف اغتشاشات تضمین گردد.

۲. مدل‌سازی ریاضی و فضای حالت با توسعه معادلات حاکم بر سیستم و تدوین آن‌ها در قالب فضای حالت

برای معادلات فضای حالت سیستم از شکل زیر استفاده می‌گردد:




شکل ۱. سیستم سرو موتور DC و هارمونیک درایو

۲/۱. مقدار پارامترها را بصورت زیر درنظر می گیریم:

N=12	اینرسی موتور $J_m=8\times10^{-4}$ $(kg\,m^2)$
R=1.2 Ω(اهم)	ضریب موتور $K_m=0.05$ $(\frac{N.m}{A})$
L=0.05 H(هانری)	اینرسی بار $Jm=0.02$ $(kg\,m^2)$
فنر پیچشی $50\theta Ks$ $(\frac{N.m}{rad})$	

۲/۲. مدل‌سازی مدار الکتریکی موتور:



شکل ۲. مدار الکتریکی سیستم سرو موتور DC

یک رابطه KVL نوشته می‌شود:

$$V - L\frac{di}{dt} - Ri - Vemf = 0$$

که با ساده سازی آن خواهیم داشت:

$$-(\frac{R}{L})i + (\frac{1}{L})v - (\frac{NKm}{L})\Omega\ \frac{di}{dt} =$$

در نهایت رابطه Ω با Δ بصورت زیر نوشته می‌شود:

$$\Delta = \Theta 1 - \Theta 2 \qquad \Omega = \Theta 1° - \Theta 2° \qquad \frac{d\Delta}{dt} = \Omega$$

۳/۲. معادله حالت سیستم

ابتدا متغیرهای حالت سیستم را به صورت زیر تعریف می شود :

$$x_1 \triangleq \Delta = \theta 1 - \theta 2$$

$$x2 \triangleq \Omega = \Delta^{\cdot}$$

$$[\Delta \quad \Omega \quad i] \Longrightarrow x_{3\times 1} =$$

معادله حالت اول:

$$= x_2 \frac{d\,x1}{dt}$$

معادله حالت دوم:

$$\frac{dx2}{dt} = \left(\frac{-ks}{JL + N2Jm}\right)x1 + \left(\frac{NKm}{JL + N2Jm}\right)x3 - \left(\frac{1}{JL + N2Jm}\right)TL$$

و معادله حالت سوم:

$$\frac{dx3}{dt} = \left(\frac{-NKm}{L}\right)x2 - \left(\frac{R}{L}\right)x3 - \left(\frac{1}{L}\right)V$$

با توجه به معادلات فوق ماتریسهای فضای حالت به صورت زیر تعریف می‌شوند.

$$A_{3\times3}=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ \frac{-ks}{JL+N2Jm} & \frac{\mathrm{NKm}}{JL+N2Jm} & 0 \\ 0 & \frac{-NKm}{L} & \frac{R}{L} \end{bmatrix} \qquad B_{3\times2}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \frac{\mathrm{NKm}}{JL+N2Jm} \\ \frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix}$$

$$D_{2\times2}=\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad C_{2\times3}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$


۲/۴. تحلیل پایداری با بررسی ویژگی‌های پایداری تعادلی و مجانبی سیستم.

برای بررسی پایداری سیستم، حاصل ماتریس(A.A) در نرم افزار متلب محاسبه می‌شود. که در نتیجه، سیستم دارای سه مقدار ویژه به صورت زیر است با توجّه به این که مقادیر ویژه همگی **منفی** است، سیستم دارای رفتار **پایدار مجانبی** است (تقی راد، ۱۳۹۶).[3] [4]

$$\lambda_{1.2.3}=\{-23.7037.\ -0.1482\pm j61.1918\}$$


۲/۵. طرّاحی کنترل فیدبک حالت

شکل مربوط به کنترل‌کنندهٔ فیدبک حالت به صورت زیر است:



شکل ۳. کنترل فیدبک حالت


[4] Asymptotically stable [3]



شکل ۴. سیستم مدارباز

بهره‌های کنترل‌کننده فیدبک حالت K و شبیه‌سازی سیستم مداربسته، با استفاده از کدهای توسعه‌یافته متلب محاسبه و پیاده‌سازی شدند:

K_sfc_1 = -88697 -3704 -12




شکل ۵. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت مدار بسته


خروجی حاصل از کدنویسی فوق و مدل سیمولینک به صورت چهار تا نمودار پاسخ مربوط به متغیّرهای حالت x_1 تا x_3 و خروجی y خواهد بود. همان‌طور که در شکل(۵) ملاحظه می‌شود، پاسخ هر سه متغیّر حالت و خروجی بر حسب زمان به صورت مجانبی همگرا شده است. یعنی کنترل فیدبک حالت به خوبی توانسته است مقدار خروجی را کنترل و همگرا کند(Ogata, 2010) .

۲ ⁄ ۶. طرّاحی کنترل فیدبک حالت با جبران‌ساز استاتیکی

برای حذف خطای ماندگار در تعقیب ورودی پله، ساختار کنترل‌کننده فیدبک حالت با افزودن یک جبران‌ساز استاتیکی (تقی‌راد، ۱۳۹۶) اصلاح شد. علاوه بر حفظ بهره‌های قبلی(K)، یک بهره جدید برای جبران اختلاف مرجع و خروجی اضافه گردید. در نهایت، عملکرد سیستم در نرم‌افزار متلب و سیمولینک شبیه‌سازی و پاسخ‌های زمانی متغیرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در شکل (۷) ترسیم شدند.



شکل ۶. کنترل فیدبک حالت با جبرانساز استاتیکی برای تعقیب سیگنال مرجع



شکل ۷. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت با جبران‌ساز استاتیکی

همان‌طور که در شکل (۷) ملاحظه می‌شود، پاسخ هر سه متغیّر حالت و خروجی بر حسب زمان به صورت مجانبی همگرا شده است. یعنی کنترل فیدبک حالت به خوبی توانسته است که مقدار خروجی را کنترل و همگرا کند.

۷/۲. طرّاحی رؤیت‌گر حالت

معادلهٔ سیستم رؤیت‌گر به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\begin{cases}\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = C\hat{x}\end{cases}$$

حالا با جایگذاری مقادیر ماتریس‌ها در معادلهٔ فوق خواهیم داشت:

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{\hat{x}}_1 \\ \dot{\hat{x}}_2 \\ \dot{\hat{x}}_3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -88757 & -3751 & -24\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}0 \\ 0 \\ 1\end{bmatrix}u + \begin{bmatrix}L_1 \\ L_2 \\ L_3\end{bmatrix}(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = [88.7574 \quad 0 \quad 0]\begin{bmatrix}\hat{x}_1 \\ \hat{x}_2 \\ \hat{x}_3\end{bmatrix}\end{cases}$$

که با ساده‌سازی معادلات فوق خواهیم داشت:

$$\begin{cases} \dot{\hat{x}}_1 = \hat{x}_2 + L_1(y - \hat{y}) \\ \dot{\hat{x}}_2 = \hat{x}_3 + L_2(y - \hat{y}) \\ \dot{\hat{x}}_3 = -88757\hat{x}_1 - 3751\hat{x}_2 - 24\hat{x}_3 + u + L_3(y - \hat{y}) \\ \hat{y} = 88.7574\hat{x}_1 \end{cases}$$


برای محاسبهٔ بهره‌های رؤیتگر _L۱، _L۲ و _L۳ در رابطهٔ فوق، از کد زیر در نرم‌افزار متلب استفاده شده و بدست می‌آید.

-0.2141, -37.0448, 692.0775 L_obs =

۸/۲. نتایج پاسخ سیستم کنترل فیدبک حالت به همراه رؤیت‌گر حالت و بدون آن

حالت اوّل: قطب‌های رؤیت‌گر کوچک

در این حالت، مقادیر قطب‌های مطلوب مدار بسته رؤیت‌گر را کوچک (یعنی مقادیر منفی ولی نزدیک محور موهومی) در نظر می‌گیریم تا بتوانیم ببینیم که متغیّرهای حالت تخمین‌زده شده با گذر زمان کمی به مقادیر واقعی همگرا می‌شوند. خروجی حاصل از کدنویسی فوق، به صورت چهار تا نمودار پاسخ مربوط به متغیّرهای حالت x_1 تا x_3 و خروجی y خواهد بود. این خروجی‌ها در ادامه ترسیم شده‌اند.




شکل ۸. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت مدار بسته


همان‌طور که در شکل (۸) ملاحظه می‌شود، پاسخ هر سه متغیّر حالت و خروجی بر حسب زمان به صورت مجانبی همگرا شده است. یعنی **کنترل فیدبک حالت و رؤیت‌گر** به خوبی توانسته‌اند که مقدار خروجی را کنترل و همگرا کند.

حالت دوم: قطب‌های رؤیت‌گر دو برابر دورتر از قطب‌های کنترل فیدبک حالت

در عمل، همواره باید مقادیر قطب‌های مطلوب مدار بسته رؤیت‌گر را نسبت به مقادیر قطب‌های مطلوب کنترل فیدبک حالت بزرگ‌تر (منفی ولی دورتر از محور موهومی) انتخاب کنیم. دلیل این امر آن است که باید رؤیت‌گر بتواند سریع‌تر همگرایی را حاصل کند. (مقادیر قطب‌ها هر چه منفی و دورتر از محور موهومی باشند سریع‌تر هستند. نتایج شبیه‌سازی‌ها در این حالت به صورت زیر هستند.



شکل ۹. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت مدار بسته



شکل ۱۰. ورودی کنترلی u در سیستم کنترل فیدبک حالت مدار بسته


۹/۲. طرّاحی کنترل‌کننده فیدبک حالت بهینه (LQR)

برای طرّاحی بهره‌های کنترل‌کنندهٔ فیدبک حالت بهینه LQR و شبیه‌سازی سیستم کنترلی مدار بسته، برنامه نویسی در نرم‌افزار متلب انجام می‌شود و وزنهای وزن های Q و R در سه حالت بررسی می‌گردد. (خاکی‌صدیق، ۱۴۰۱) وزن متغیّرهای حالت به صورت زیر است:


$$Q = C^T C = \begin{bmatrix} 7877.9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad x^T Q x = 7877.9 x_1^2$$

۹/۲. ۱. حالت اوّل (R=1 و Q=C'C)

در این حالت، چون اهمیت وزن ورودی برابر $\boldsymbol{R = 1}$ لحاظ شده است، از طرفی سیستم مدار باز قطب‌های نوسانی شدیدی داشته است، سیستم کنترل بهینه LQR قادر نیست که همگرایی سریعی ایجاد کند.




شکل ۱۱. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت بهینه LQR




شکل ۱۲. ورودی کنترلی u در سیستم کنترل فیدبک حالت بهینه LQR

۹/۲. ۲. حالت دوم (R=0.0000001 و Q=C'C)

در این حالت اهمیت وزن ورودی خیلی خیلی کم شده و برابر $R = 0.0000001$ لحاظ شده است. یعنی عملاً محدودیت ورودی کنترلی را برداشته‌ایم و این که ورودی کنترلی زیاد شود برای ما اهمیت نداشته است. حالا با این انتخاب، علیرغم این که سیستم مدار باز قطب‌های نوسانی بسیار شدیدی داشته است، ولی کنترل فیدبک بهینه LQR قادر است که همگرایی خوبی ایجاد کند ولی اندکی پاسخ نوسانی هم‌چنان برقرار است. وزن Q نشان می‌دهد که تنها متغیر حالت اول که در خروجی (y = x-1) ظاهر می‌شود برای ما اهمیت دارد و وزن متغیّرهای حالت دوم و سوم برابر صفر است.



شکل ۱۳. پاسخ متغیّرهای حالت x_1، x_2، x_3 و خروجی y در سیستم کنترل فیدبک حالت بهینه LQR



شکل۱۴. ورودی کنترلی u در سیستم کنترل فیدبک حالت بهینه LQR

۳. بررسی ساختاری پژوهش

نتایج به‌دست‌آمده از سنتز کنترل‌کننده تنظیم‌کننده مربعات کمینه (LQR) و رویت‌گر حالت، اثربخشی استراتژی کنترلی پیشنهادی را در مدیریت دینامیک‌های پیچیده یک سروموتور (DC) مجهز به گیربکس هارمونیک نشان می‌دهد. چالش اصلی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، انعطاف‌پذیری ذاتی و ناپایداری‌های بالقوه ناشی از گیربکس هارمونیک بود. مدل‌سازی فضای حالت و تحلیل پایداری متعاقب آن تأیید کرد که سیستم ذاتاً کنترل‌پذیر و رویت‌پذیر است، که این امر زیربنای مستحکمی را برای طراحی کنترل بهینه فراهم آورد. یکی از جنبه‌های حیاتی که در طول شبیه‌سازی مشاهده شد، حساسیت پاسخ سیستم به انتخاب ماتریس‌های وزن‌دهی (Q) و (R)

بود. نتایج نشان می‌دهند که با تنظیم ماتریس (Q) جهت اولویت‌بندی حالت خروجی(X1) می‌توان به بهبود قابل‌توجهی در دقت ردیابی دست یافت. علاوه بر این، تلفیق رویت‌گر حالت امکان تخمین حالت‌های داخلی را که مستقیماً قابل اندازه‌گیری نیستند فراهم کرد و به‌طور مؤثری شکاف میان مدل تئوریک و الزامات عملیاتی سروموتور را پر نمود. در حالی که کنترل‌کننده (LQR) همگرایی و پایداری بسیار خوبی را ارائه داد، یک مبادله (Trade-off) مهم میان سرعت پاسخ گذرا و محدودیت‌های تلاش کنترلی (Control Effort) مشاهده شد.

۴. نتیجه‌گیری

این پژوهش با موفقیت چارچوبی جامع برای طراحی و سنتز یک کنترل‌کننده بهینه و رویت‌گر حالت برای سروموتور (DC) با در نظر گرفتن انعطاف‌پذیری گیربکس هارمونیک ارائه داد. از طریق مدل‌سازی ریاضی دقیق در حوزه فضای حالت، کنترل‌پذیری و رویت‌پذیری سیستم تأیید شد که امکان‌پذیری رویکرد کنترل بهینه را تضمین کرد. پیاده‌سازی کنترل‌کننده (LQR) همراه با رویت‌گر حالت، روشی بسیار کارآمد برای بهبود عملکرد ردیابی و حفظ پایداری مجانبی سیستم نشان داد. این مطالعه اثبات می‌کند که استراتژی‌های کنترل بهینه می‌توانند به‌طور موفقیت‌آمیزی اختلالات دینامیکی ناشی از انعطاف‌پذیری مکانیکی را در سیستم‌های الکترومکانیکی با دقت بالا کاهش دهند. یافته‌های این تحقیق، راهکاری عملیاتی برای کاربرد در حوزه‌های رباتیک و ابزار دقیق که در آن‌ها از گیربکس‌های هارمونیک استفاده می‌شود، فراهم می‌آورد. پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، این چارچوب با مدل‌های غیرخطی توسعه یافته یا با تکنیک‌های کنترل مقاوم (Robust Control) ترکیب شود تا عملکرد سیستم در حضور عدم قطعیت‌های پارامتری شدید و اغتشاشات خارجی تقویت گردد.

منابع

تقی راد، حمیدرضا. (۱۳۹۶). سیستم‌های کنترل مدرن، انتشارات دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی.
خاکی‌صدیق، علی. (۱۴۰۱). اصول کنترل مدرن، انتشارات دانشگاه تهران.
Ogata, K. (2010). *Modern Control Engineering* (5th ed.). Prentice Hall.

بهينه سازي شبكه هاي توزيع برق با استفاده ازهوش مصنوعی واینترنت اشیا (IOT) به منظوركاهش تلفات انرژي

سید ایمان سیدی (نویسنده مسئول)[1]،عماداله قائدی[2]

[1] گروه مهندسی برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت، زرین دشت، ایران

[2] گروه مهندسی برق ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت، زرین دشت، ایران

چکیده

در این پژوهش، یک مدل هوشمند ترکیبی مبتنی بر اینترنت اشیا، شبکه عصبی مصنوعیو الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذراتبرای بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق و کاهش تلفات انرژی ارائه و ارزیابی شده است. در این مدل، داده‌های بهره‌برداری شبکه شامل ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو و سایر پارامترهای کلیدی از طریق تجهیزات مبتنی براینترنت اشیا به‌صورت برخط جمع‌آوری شده و پس از پیش‌پردازش (شامل حذف نویز، داده‌های ناقص و نرمال‌سازی)، به شبکه عصبی مصنوعی جهت تحلیل، یادگیری الگوهای رفتاری و پیش‌بینی وضعیت شبکه ارسال می‌شوند. سپس خروجیشبکه عصبی مصنوعی به‌عنوان ورودی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مورد استفاده قرار گرفته و فرآیند بهینه‌سازی پارامترهای بهره‌برداری شبکه با هدف حداقل‌سازی تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان انجام گرفت. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی نسبت به روش‌های متداول و تک‌الگوریتمی عملکرد بهتری داشته و موجب کاهش قابل توجه تلفات توان، بهبود کیفیت ولتاژ و افزایش راندمان بهره‌برداری شبکه می‌شود. به‌طور کلی، نتایج پژوهش بیانگر آن است که تلفیق فناوری‌های هوش مصنوعی و اینترنت اشیا می‌تواند رویکردی مؤثر و عملی برای مدیریت هوشمند شبکه‌های توزیع برق و ارتقای بهره‌وری انرژی باشد.

واژه‌هاي كليدي:

شبکه‌های توزیع برق، اینترنت اشیا، شبکه عصبی مصنوعی، بهینه‌سازی ازدحام ذرات، کاهش تلفات انرژی

مقدمه

شبکه‌های توزیع برق به‌عنوان گسترده‌ترین و نهایی‌ترین بخش سیستم قدرت، وظیفه انتقال انرژی الکتریکی از شبکه‌های فوق توزیع به مصرف‌کنندگان نهایی را بر عهده دارند و نقش مهمی در تأمین پایدار انرژی ایفا می‌کنند. در سال‌های اخیر، عواملی همچون رشد جمعیت، توسعه شهرنشینی، گسترش صنایع، افزایش تجهیزات الکتریکی و ظهور بارهای نوین مانند خودروهای برقی، موجب افزایش چشمگیر تقاضای انرژی الکتریکی شده است. این افزایش مصرف، چالش‌های متعددی از جمله افزایش تلفات انرژی، افت ولتاژ، اضافه‌بار تجهیزات، کاهش قابلیت اطمینان و افزایش هزینه‌های بهره‌برداری را برای شبکه‌های توزیع به همراه داشته است [۱]. در این میان، تلفات انرژی الکتریکی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت برق، بخش قابل توجهی از انرژی تولیدشده را پیش از رسیدن به مصرف‌کنندگان از بین می‌برد. این تلفات علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی قابل توجه به شرکت‌های توزیع، موجب افزایش مصرف سوخت نیروگاه‌ها، تشدید پیامدهای زیست‌محیطی و کاهش بهره‌وری کلی سیستم قدرت می‌شود؛ ازاین‌رو، کاهش تلفات انرژی یکی از اهداف اصلی در مدیریت و بهره‌برداری بهینه شبکه‌های توزیع محسوب می‌شود.[2]روش‌های متداول مدیریت شبکه‌های توزیع عمدتاً بر مدل‌های ایستا، برنامه‌ریزی‌های از پیش تعیین‌شده و تجربیات کارشناسی متکی بوده‌اند. اگرچه این روش‌ها در شرایط گذشته عملکرد قابل قبولی داشته‌اند، اما با پیچیده‌تر شدن ساختار شبکه‌ها، افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش تجهیزات هوشمند و تغییرات مستمر الگوی مصرف، پاسخگوی نیازهای جدید شبکه نیستند [۳]. همچنین، افزایش حجم داده‌های حاصل از تجهیزات مختلف شبکه، تحلیل دستی اطلاعات و اتخاذ تصمیمات سریع و دقیق را دشوار ساخته است. بنابراین، دستیابی به بهره‌برداری بهینه از شبکه‌های توزیع، نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمندی است که بتوانند به‌صورت مستمر وضعیت شبکه را پایش، داده‌های موجود را تحلیل و تصمیمات مناسب را در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ کنند.[4] در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی در تحول صنعت برق، قابلیت‌های گسترده‌ای در زمینه تحلیل داده، پیش‌بینی بار، تشخیص خطا، مدیریت انرژی، بهینه‌سازی ساختار شبکه و تصمیم‌گیری هوشمند ارائه کرده است [۵]. روش‌هایی مانند شبکه‌های عصبی مصنوعی، الگوریتم‌های ژنتیک، منطق فازی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، بهینه‌سازی ازدحام ذرات و سایر الگوریتم‌های فراابتکاری، توانایی حل مسائل پیچیده و غیرخطی شبکه‌های توزیع را با دقت و کارایی بالاتری نسبت به روش‌های سنتی دارند. این الگوریتم‌ها با بررسی هم‌زمان پارامترهای مختلف شبکه، امکان ارائه راهکارهای بهینه برای کاهش تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ، متعادل‌سازی بار و افزایش قابلیت اطمینان سیستم را فراهم می‌کنند [۶]. با این حال، عملکرد مؤثر این روش‌ها به دسترسی مداوم به داده‌های دقیق، به‌روز و قابل اعتماد از وضعیت شبکه وابسته است؛ موضوعی که نیازمند زیرساخت‌های مناسب جمع‌آوری و انتقال اطلاعات است.فناوری اینترنت اشیا با ایجاد ارتباط میان تجهیزات شبکه، حسگرها، کنتورهای هوشمند، تجهیزات اتوماسیون، ترانسفورماتورها و مراکز کنترل، امکان پایش لحظه‌ای شرایط شبکه و تبادل مستمر داده‌ها را فراهم کرده است [۷]. ترکیب اینترنت اشیا با الگوریتم‌های هوش مصنوعی، زمینه شکل‌گیری شبکه‌های توزیع هوشمند را ایجاد می‌کند؛ شبکه‌هایی که قادرند با تحلیل بلادرنگ اطلاعات، شرایط غیرعادی را پیش‌بینی کرده و تصمیمات بهینه را با حداقل نیاز به مداخله انسانی اتخاذ کنند [۸]. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، چالش‌هایی همچون یکپارچه‌سازی زیرساخت‌های اینترنت اشیا و سامانه‌های هوش مصنوعی، پیچیدگی مدل‌سازی، حجم بالای داده‌ها، امنیت اطلاعات، هزینه‌های پیاده‌سازی و انتخاب الگوریتم‌های مناسب همچنان از موانع اصلی توسعه این فناوری‌ها به شمار می‌روند. بر همین اساس، مسئله اصلی این پژوهش بررسی چگونگی بهره‌گیری هم‌زمان از هوش مصنوعی و اینترنت اشیا برای بهینه‌سازی عملکرد شبکه‌های توزیع برق و کاهش تلفات انرژی است. هدف این پژوهش ارائه چارچوبی هوشمند برای جمع‌آوری داده‌های شبکه، تحلیل آن‌ها با الگوریتم‌های هوش مصنوعی و اتخاذ تصمیمات بهینه در راستای بهره‌برداری کارآمد از شبکه توزیع است؛ به‌گونه‌ای که نتایج حاصل بتواند ضمن کاهش تلفات انرژی، موجب بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری، ارتقای کیفیت توان و تسریع حرکت به‌سوی تحقق شبکه‌های هوشمند برق شود.

مدل پیشنهادی پژوهش

مدل پیشنهادی این پژوهش بر پایه تلفیق سه فناوری کلیدی شامل اینترنت اشیا(IoT)، شبکه عصبی مصنوعی(ANN) و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات(PSO)طراحی شده بود. هدف اصلی از ارائه این معماری، ایجاد یک سامانه هوشمند برای پایش، تحلیل و بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق با هدف کاهش تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه بوده است. در این ساختار، هر یک از اجزای مدل وظیفه مشخصی را بر عهده داشته و از طریق تبادل اطلاعات میان بخش‌های مختلف، فرآیند تصمیم‌گیری هوشمند تکمیل شده بود. در مرحله نخست، داده‌های عملیاتی شبکه توسط تجهیزات مبتنی بر اینترنت اشیا شامل حسگرهای هوشمند، کنتورهای هوشمند و تجهیزات اندازه‌گیری پیشرفته جمع‌آوری شده بودند. این داده‌ها شامل پارامترهایی نظیر ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو، ضریب توان، بار مصرفی، وضعیت کلیدها و شرایط عملکرد تجهیزات بوده و به‌صورت برخط از نقاط مختلف شبکه دریافت شده بودند.پس از انتقال اطلاعات به مرکز کنترل، داده‌های دریافت‌شده تحت فرآیند پیش‌پردازش قرار گرفته بودند تا داده‌های نامعتبر حذف، نویز کاهش و مقادیر ورودی برای تحلیل‌های بعدی نرمال‌سازی شوند. این مرحله موجب افزایش کیفیت داده‌های ورودی و بهبود عملکرد مدل هوشمند شده بود. در ادامه، داده‌های آماده‌شده به شبکه عصبی مصنوعی منتقل شده بودند. شبکه عصبی مصنوعی در مدل پیشنهادی وظیفه تحلیل اطلاعات، یادگیری الگوهای رفتاری شبکه، پیش‌بینی شرایط بهره‌برداری و شناسایی نقاط دارای تلفات بالا را بر عهده گرفته بود. این شبکه با استفاده از داده‌های آموزشی، روابط غیرخطی میان متغیرهای مختلف شبکه را یاد گرفته و اطلاعات پیش‌بینی‌شده‌ای از وضعیت فعلی و آینده شبکه ارائه داده بود.خروجی حاصل از شبکه عصبی مصنوعی به‌عنوان ورودی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات مورد استفاده قرار گرفته بود. الگوریتمPSOبا جستجو در فضای پاسخ و ارزیابی شرایط مختلف بهره‌برداری، مقادیر بهینه پارامترهای مؤثر شبکه مانند تنظیمات ولتاژ، مدیریت توان راکتیو و سایر متغیرهای کنترلی را تعیین کرده بود. هدف اصلی این الگوریتم، دستیابی به شرایطی بوده بود که در آن تلفات انرژی شبکه به حداقل رسیده، پروفیل ولتاژ بهبود یافته و قابلیت اطمینان سیستم افزایش یافته باشد. در این فرآیند، اطلاعات پیش‌بینی‌شده توسطANNموجب شده بود جستجوی الگوریتمPSOبا دقت و سرعت بیشتری انجام شود و پاسخ‌های بهینه‌تری برای شرایط مختلف شبکه حاصل شود.در نهایت، معماری پیشنهادی به‌عنوان یک سامانه یکپارچه هوشمند عمل کرده بود که در آن اینترنت اشیا وظیفه جمع‌آوری و انتقال داده‌های عملیاتی، شبکه عصبی مصنوعی وظیفه تحلیل و پیش‌بینی وضعیت شبکه و الگوریتمPSOوظیفه بهینه‌سازی تصمیمات بهره‌برداری را بر عهده داشته بود. تعامل میان این سه فناوری امکان پایش لحظه‌ای شبکه، تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، کاهش تلفات انرژی، بهبود کیفیت توان و افزایش بهره‌وری کلی شبکه‌های توزیع برق را فراهم کرده بود. بر این اساس، مدل ارائه‌شده چارچوبی هوشمند برای مدیریت بهینه شبکه‌های توزیع برق ایجاد کرده بود که قابلیت استفاده در مسیر توسعه شبکه‌های برق هوشمند را داشته است

.

یافته ها

جدول ۱. مشخصات شبکه مورد مطالعه

پارامتر	مقدار
نوع شبکه	شبکه توزیع شعاعی
تعداد باس‌ها	33
تعداد خطوط	32
ولتاژ نامی	12.66 kV
توان پایه	100 MVA

تعداد مشترکان	5800
بار کل شبکه	3.72 MW
توان راکتیو کل	2.30 MVAr

شبکه توزیع مورد استفاده در این پژوهش مطابق جدول ۱، یک شبکه شعاعی ۳۳ باسه با ولتاژ نامی ۱۲٫۶۶ کیلوولت، توان پایه ۱۰۰ مگاولت‌آمپر، شامل ۳۲ خط توزیع و دارای بار اکتیو و راکتیو کل به‌ترتیب ۳٫۷۲ مگاوات و ۲٫۳۰ مگاولت‌آمپر راکتیو در نظر گرفته شده بود. این شبکه به دلیل ساختار استاندارد، قابلیت مدل‌سازی مناسب و کاربرد گسترده در مطالعات سیستم‌های قدرت، به‌عنوان شبکه آزمون انتخاب شده بود و بستری مناسب برای ارزیابی عملکرد مدل ترکیبی مبتنی بر اینترنت اشیا(IoT) ، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) در زمینه کاهش تلفات انرژی، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه فراهم کرده بود.

جدول ۲. نمونه داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط تجهیزاتIoT

نمونه	Temperature (°C)	Power Factor	Reactive Power (kVar)	Active Power (kW)	Current (A)	Voltage (pu)
1	31	0.89	126	245	118	0.987
2	32	0.88	141	272	132	0.981
3	34	0.87	158	298	145	0.975
4	35	0.86	166	312	151	0.968
5	30	0.89	129	251	121	0.992
6	31	0.90	134	264	126	0.986
7	33	0.88	147	281	138	0.979
8	35	0.87	161	305	147	0.973
9	30	0.89	131	258	124	0.989
10	32	0.89	139	269	129	0.984

جدول ۲ نمونه‌ای از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط تجهیزات مبتنی بر اینترنت اشیا را نشان داده بود که شامل پارامترهای بهره‌برداری شبکه نظیر ولتاژ، جریان، توان اکتیو و راکتیو، ضریب توان و دمای محیط بوده است. این اطلاعات به‌صورت برخط اندازه‌گیری شده و پس از انجام مراحل پیش‌پردازش شامل حذف داده‌های پرت، نرمال‌سازی و کنترل کیفیت، به‌عنوان ورودی شبکه عصبی مصنوعی برای تحلیل وضعیت شبکه و پیش‌بینی شرایط بهره‌برداری مورد استفاده قرار گرفته بود. داده‌های مذکور مبنای اصلی فرآیند تحلیل هوشمند و بهینه‌سازی مدل پیشنهادی IoT–ANN–PSO محسوب شده بود.

جدول ۳. تقسیم داده‌ها برای آموزش شبکه عصبی مصنوعی

نوع داده	تعداد نمونه	درصد
داده‌های آموزش	700	70%
داده‌های اعتبارسنجی	150	15%
داده‌های آزمون	150	15%
جمع کل	1000	**100%**

جدول ۳ نحوه تقسیم‌بندی داده‌های مورد استفاده در شبکه عصبی مصنوعی را نشان داده بود. از مجموع ۱۰۰۰ نمونه داده، ۷۰ درصد برای آموزش، ۱۵ درصد برای اعتبارسنجی و ۱۵ درصد برای آزمون نهایی اختصاص یافته بود. این تقسیم‌بندی موجب شده بود فرآیند یادگیری شبکه، جلوگیری از بیش‌برازش و ارزیابی دقیق قابلیت تعمیم مدل با اطمینان بیشتری انجام شود و خروجی شبکه عصبی برای مرحله بهینه‌سازی توسط الگوریتم PSO از دقت و اعتبار مناسبی برخوردار باشد.

جدول ٤. نتایج آموزش شبکه عصبی مصنوعی

شاخص	مقدار
تعدادEpoch	1000
Learning Rate	0.001
MSEآموزش	0.00182
MSEاعتبارسنجی	0.00211
MSEآزمون	0.00237
ضریب همبستگی(R)	0.992

جدول ٤ نتایج آموزش شبکه عصبی مصنوعی را نشان داده بود که عملکرد مناسب مدل در یادگیری الگوهای شبکه توزیع برق را تأیید کرده بود. شبکه پس از ۱۰۰۰ دوره آموزشی و نرخ یادگیری ۰/۰۰۱، به خطای MSE پایین و ضریب همبستگی ۰/۹۹۲ دست یافته بود که نشان‌دهنده دقت بالای پیش‌بینی، یادگیری مناسب روابط غیرخطی و قابلیت تعمیم مطلوب مدل بوده است. خروجی این شبکه به‌عنوان ورودی قابل اعتماد الگوریتم PSO برای بهینه‌سازی عملکرد شبکه و کاهش تلفات انرژی مورد استفاده قرار گرفته بود.

جدول ٥. پارامترهای الگوریتمPSO

پارامتر	مقدار
تعداد ذرات	40
تعداد تکرار	150
ضریب اینرسی(w)	0.8
ضریب شناختی(c1)	2
ضریب اجتماعی(c2)	2
سرعت اولیه	تصادفی

جدول ٥ پارامترهای اصلی الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات را نشان داده بود. در این پژوهش، تعداد ذرات ٤٠، حداکثر تکرارها ۱۵۰، ضریب اینرسی ۰/۸ و ضرایب شناختی و اجتماعی هر دو برابر با ۲ در نظر گرفته شده بودند. انتخاب این مقادیر موجب شده بود الگوریتم PSO ضمن حفظ تعادل میان جستجوی سراسری و محلی، با سرعت و دقت مناسب به سمت پاسخ بهینه حرکت کرده و پارامترهای بهره‌برداری مطلوب شبکه را برای کاهش تلفات انرژی تعیین کند.

جدول ٦. روند همگرایی الگوریتمPSO (میانگین ۱۰ اجرای الگوریتم)

IoT+ANN+PSO	ANN+PSO	PSO (Avg of 10 Runs)	Iteration
212.4	212.4	212.4	1
188.7	196.8	205.1	5
170.4	181.5	196.2	10
155.2	169.3	187.4	15
144.1	159.6	179.8	20
132.4	147.2	166.5	30
126.3	139.8	155.8	40
122.1	133.4	147.2	50
120.4	128.7	140.6	60
119.6	125.4	135.4	70
119.1	123.3	131.8	80
118.9	121.9	128.4	90
118.8	120.8	125.6	100
118.75	119.9	123.8	110
118.72	119.3	122.2	120
118.71	118.95	120.9	130
118.70	118.81	119.6	140
118.70	118.70	118.7	150

جدول ٦ روند تغییرات تابع هدف در اجرای الگوریتم PSO را نشان داده بود. برای کاهش اثرات تصادفی الگوریتم، فرآیند بهینه‌سازی ۱۰ مرتبه اجرا و میانگین مقادیر تابع هدف محاسبه شده بود. نتایج نشان داده بود که مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOبا همگرایی سریع‌تر در حدود تکرار ۱۰۲ به مقدار نهایی تابع هدف رسیده بود، در حالی‌که روش‌های ANN+PSO و PSO خالص به‌ترتیب در تکرارهای ۱۱۸ و ۱۵۰ همگرا شده بودند. این نتایج بیانگر افزایش سرعت همگرایی و بهبود عملکرد مدل پیشنهادی در دستیابی به پاسخ بهینه بوده است.

جدول ۷. مقایسه تلفات انرژی قبل و بعد از بهینه‌سازی

شاخص	قبل از بهینه‌سازی	بعد از بهینه‌سازی
توان تلفاتی(kW)	212.4	118.7
انرژی تلفاتی روزانه(kWh)	5098	2849
انرژی تلفاتی سالانه(MWh)	1860.8	1039.9

جدول ۷ نتایج مقایسه تلفات انرژی شبکه قبل و بعد از اجرای مدل پیشنهادی IoT–ANN–PSO را نشان داده بود. بر اساس نتایج، توان تلفاتی شبکه از ۲۱۲٫٤ کیلووات به ۱۱۸٫۷ کیلووات، انرژی تلفاتی روزانه از ۵۰۹۸ کیلووات‌ساعت به ۲۸٤۹ کیلووات‌ساعت و انرژی تلفاتی سالانه از ۱۸٦۰٫۸ به ۱۰۳۹٫۹ مگاوات‌ساعت کاهش یافته بود. این کاهش نشان داده بود که مدل پیشنهادی با تحلیل هوشمند داده‌ها و تعیین پارامترهای بهینه بهره‌برداری، توانسته بود تلفات انرژی را به‌طور قابل توجهی کاهش داده و موجب بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و ارتقای عملکرد شبکه توزیع برق شود.

.

جدول ۸. درصد کاهش تلفات انرژی

شاخص	مقدار
تلفات اولیه	212.4 kW
تلفات نهایی	118.7 kW
کاهش تلفات	93.7 kW
درصد کاهش	**44.12%**

جدول ۸ میزان کاهش تلفات انرژی حاصل از اجرای مدل پیشنهادی را نشان داده بود. بر اساس نتایج، تلفات توان شبکه از ۲۱۲٫٤ کیلووات به ۱۱۸٫۷ کیلووات کاهش یافته و مقدار کاهش تلفات برابر با ۹۳٫۷ کیلووات بوده بود که معادل کاهش ٤٤٫۱۲ درصدی نسبت به حالت اولیه شبکه محاسبه شده بود. این نتایج نشان داده بود که ترکیب داده‌های برخطIoT ، قابلیت پیش‌بینی ANN و فرآیند بهینه‌سازی PSO توانسته بود شرایط بهره‌برداری بهینه‌تری را برای کاهش تلفات انرژی شبکه توزیع برق فراهم کند.

جدول ۹. مقایسه پروفیل ولتاژ

باس	قبل(pu)	بعد(pu)
1	1.000	1.000
5	0.982	0.989
10	0.970	0.982
15	0.962	0.978
20	0.955	0.973
25	0.948	0.969
30	0.942	0.966
33	0.939	0.964

جدول ۹ تغییرات پروفیل ولتاژ باس‌های منتخب شبکه را قبل و بعد از اجرای مدل پیشنهادی نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که پس از اعمال بهینه‌سازی، ولتاژ باس‌ها به مقادیر نزدیک‌تر به مقدار نامی ۱ پریونیت رسیده و افت ولتاژ در نقاط انتهایی شبکه کاهش یافته بود؛ به‌طوری‌که ولتاژ باس ۳۳ از ۰٫۹۳۹ به ۰٫۹٦٤ پریونیت افزایش یافته بود. این بهبود بیانگر آن بوده است که مدل IoT–ANN–PSO علاوه بر کاهش تلفات انرژی، توانسته بود کیفیت توان، پایداری ولتاژ و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق را نیز ارتقا دهد.

جدول ۱۰. مقایسه چهار سناریوی پژوهش

شاخص	IoT+ANN+PSO	PSO	ANN	Conventional
Power Loss (kW)	118.7	138.4	168.2	212.4
Voltage Deviation	0.019	0.031	0.046	0.061
Reliability (%)	98.7	96.8	95.2	92.4
Operating Cost	2281	2434	2612	2845

جدول ۱۰ مقایسه عملکرد سناریوهای مختلف بهره‌برداری شبکه را نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که روش متداول با بیشترین تلفات انرژی (۲۱۲٫٤ کیلووات)، انحراف ولتاژ (۰٫۰٦۱ پریونیت) و هزینه بهره‌برداری، ضعیف‌ترین عملکرد را داشته است، در حالی‌که استفاده از روش‌های ANN و PSO موجب بهبود تدریجی شاخص‌های شبکه شده بود. مدل ترکیبیIoT+ANN+PSOبهترین عملکرد را ارائه داده و توانسته بود تلفات انرژی را به ۱۱۸٫۷ کیلووات، انحراف ولتاژ را به ۰٫۰۱۹ پریونیت و هزینه بهره‌برداری را به ۲۲۸۱ دلار در روز کاهش دهد؛ همچنین قابلیت اطمینان شبکه به ۹۸٫۷ درصد افزایش یافته بود. این نتایج نشان داده بود که تلفیق اینترنت اشیا و الگوریتم‌های هوش مصنوعی نسبت به استفاده مستقل از هر روش، اثربخشی بیشتری در بهبود هم‌زمان شاخص‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع برق داشته بود.

جدول ۱۱. مقایسه عملکرد الگوریتم‌ها

الگوریتم	Accuracy (%)	MSE	**Convergence Speed سرعت همگرایی در تکرار**
ANN	97.8	0.00237	–
PSO	96.5	–	150تکرار
ANN + PSO	98.9	0.00194	118تکرار
IoT + ANN + PSO	99.3	0.00182	**102تکرار**

جدول ۱۱ مقایسه عملکرد الگوریتم‌های مورد استفاده را از نظر دقت پیش‌بینی، میزان خطا و سرعت همگرایی نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که ANN با دقت ۹۷٫۸ درصد و MSE برابر با ۰٫۰۰۲۳۷، توانایی مناسبی در تحلیل و پیش‌بینی وضعیت شبکه داشته است، در حالی‌که PSO در ۱۵۰ تکرار به پاسخ بهینه همگرا شده بود. مدل ترکیبی ANN+PSO و به‌ویژه مدل نهاییIoT+ANN+PSOبهترین عملکرد را ارائه داده و با دقت ۹۹٫۳ درصد، کمترین مقدار خطا (۰٫۰۰۱۸۲) و همگرایی سریع‌تر در ۱۰۲ تکرار، برتری خود را نسبت به سایر روش‌ها نشان داده بود. این نتایج بیانگر آن بوده است که تلفیق داده‌های لحظه‌ای IoT با قابلیت یادگیری ANNو جستجوی بهینه PSO موجب افزایش دقت، کاهش خطا و بهبود سرعت فرآیند بهینه‌سازی شبکه توزیع برق شده بود.

جدول ۱۲. شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی

شاخص ارزیابی	قبل	بعد	درصد بهبود
تلفات انرژی(kW)	212.4	118.7	44.12%
پروفیل ولتاژ(pu)	0.939	0.964	2.66%
قابلیت اطمینان(%)	92.4	98.7	6.82%
راندمان شبکه(%)	91.8	96.9	5.56%
هزینه بهره‌برداری	2845	2281	19.82%

جدول ۱۲ نتایج نهایی ارزیابی مدل پیشنهادی را نشان داده بود. بر اساس نتایج، اجرای مدل IoT–ANN–PSO موجب کاهش تلفات انرژی از ۲۱۲٫٤ به ۱۱۸٫۷ کیلووات (معادل ٤٤٫۱۲ درصد بهبود)، افزایش پروفیل ولتاژ از ۰٫۹۳۹ به ۰٫۹٦٤ پریونیت، ارتقای قابلیت اطمینان از ۹۲٫٤ به ۹۸٫۷ درصد و افزایش راندمان شبکه از ۹۱٫۸ به ۹٦٫۹ درصد شده بود. همچنین هزینه بهره‌برداری روزانه حدود ۱۹٫۸۲ درصد کاهش یافته بود. این نتایج نشان داده بود که تلفیق اینترنت اشیا،

شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات توانسته بود ضمن کاهش تلفات انرژی، شاخص‌های فنی و اقتصادی شبکه توزیع برق را بهبود داده و اثربخشی مدل پیشنهادی را تأیید کند.



نمودار ۱. مقایسه توان تلفاتی در چهار سناریوی پژوهش

نمودار ۱ مقایسه تلفات توان شبکه توزیع را در سناریوهای مختلف نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که تلفات توان در روش متداول ۲۱۲٫٤ کیلووات بوده و با استفاده از ANN و PSO به‌ترتیب به ۱٦۸٫۲ و ۱۳۸٫٤ کیلووات کاهش یافته بود. مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOنیز توانسته بود تلفات را به ۱۱۸٫۷ کیلووات کاهش دهد که معادل ٤٤٫۱۲ درصد کاهش نسبت به حالت اولیه بوده است. این نتایج نشان داده بود که ترکیب داده‌های لحظه‌ای اینترنت اشیا با قابلیت یادگیری ANN و فرآیند بهینه‌سازیPSO ، اثربخشی بیشتری در کاهش تلفات انرژی شبکه نسبت به استفاده مستقل از هر روش داشته بود.




نمودار ۲. مقایسه قابلیت اطمینان شبکه در سناریوهای مختلف

نمودار ۲ تغییرات قابلیت اطمینان شبکه را در روش‌های مختلف نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که قابلیت اطمینان در روش متداول ۹۲/٤ درصد بوده و با استفاده از ANN و PSO به‌ترتیب به ۹۵/۲ و ۹٦/۸ درصد افزایش یافته بود. مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOبا دستیابی به قابلیت اطمینان ۹۸/۷ درصد، بهترین عملکرد را ارائه داده بود. این بهبود ناشی از پایش لحظه‌ای تجهیزات توسطIoT ، تحلیل هوشمند داده‌ها توسط ANN و تصمیم‌گیری بهینه PSO بوده و نشان داده بود که مدل پیشنهادی علاوه بر کاهش تلفات، موجب افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق شده بود.




نمودار ۳. مقایسه هزینه بهره‌برداری در سناریوهای مختلف

نمودار ۳ مقایسه هزینه بهره‌برداری شبکه را در سناریوهای مختلف نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که هزینه بهره‌برداری در روش متداول ۲۸٤٥ واحد بوده و با استفاده از ANN و PSO به‌ترتیب به ۲٦۱۲ و ۲٤۳٤ واحد کاهش یافته بود. مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOبا مقدار ۲۲۸۱ واحد، کمترین هزینه بهره‌برداری را به خود اختصاص داده بود. این کاهش هزینه ناشی از کاهش تلفات انرژی، بهبود عملکرد تجهیزات، افزایش راندمان شبکه و کاهش نیاز به اقدامات اصلاحی بوده و نشان داده بود که ترکیب اینترنت اشیا و الگوریتم‌های هوش مصنوعی علاوه بر بهبود شاخص‌های فنی، مزایای اقتصادی قابل توجهی نیز برای بهره‌برداری از شبکه توزیع برق ایجاد کرده بود.



نمودار ٤. روند همگرایی الگوریتمPSO

نمودار ٤ روند همگرایی الگوریتم‌های مورد بررسی را طی ۱۵۰ تکرار و میانگین ۱۰ اجرای مستقل نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که تمامی روش‌ها دارای روند همگرایی یکنواخت و پایدار بوده‌اند، اما الگوریتم PSO نسبت به سایر روش‌ها سرعت همگرایی کمتری داشته بود. مدل ANN+PSO عملکرد بهتری ارائه داده و مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOسریع‌ترین همگرایی را نشان داده بود؛ به‌گونه‌ای که در حدود تکرار ۱۰۲ به مقدار بهینه ۱۱۸٫۷ کیلووات رسیده بود. این نتایج نشان داده بود که استفاده از داده‌های بلادرنگ اینترنت اشیا در کنار ANN و PSO موجب بهبود فرآیند جستجو، کاهش احتمال گیر افتادن در کمینه‌های محلی و افزایش سرعت و کیفیت همگرایی الگوریتم شده بود.



نمودار ٥. مقایسه پروفیل ولتاژ قبل و بعد از بهینه‌سازی

نمودار ۵ تغییرات پروفیل ولتاژ باس‌های شبکه را قبل و بعد از اجرای مدل پیشنهادی نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که پیش از بهینه‌سازی، با افزایش فاصله از باس مرجع، ولتاژ کاهش یافته و در باس انتهایی به ۰٫۹۳۹ پریونیت رسیده بود، در حالی‌که پس از اجرای مدل پیشنهادی، مقدار ولتاژ باس انتهایی به ۰٫۹٦٤ پریونیت افزایش یافته بود. این بهبود نشان داده بود که مدل IoT–ANN–PSO با بهینه‌سازی توزیع توان و کاهش جریان خطوط، توانسته بود افت ولتاژ را کاهش داده و ضمن ارتقای کیفیت توان، پایداری شبکه و عملکرد تجهیزات الکتریکی را بهبود دهد.



نمودار ٦. درصد کاهش تلفات انرژی

نمودار ٦ میزان تغییر تلفات انرژی شبکه توزیع را قبل و بعد از اجرای مدل پیشنهادی نشان می‌دهد. مطابق نتایج، مقدار تلفات توان از ۲۱۲٫٤ کیلووات در حالت اولیه به ۱۱۸٫۷ کیلووات پس از بهینه‌سازی کاهش یافته است که بیانگر کاهش ۹۳٫۷ کیلوواتی و معادل ٤٤٫۱۲ درصد بهبود عملکرد شبکه است. این کاهش قابل‌توجه نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از فناوری اینترنت اشیا، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات توانسته است با پایش لحظه‌ای وضعیت شبکه، تحلیل هوشمند داده‌ها و تعیین نقاط بهینه بهره‌برداری، تلفات انرژی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. بنابراین، مدل پیشنهادی علاوه بر بهبود شاخص‌های فنی، موجب افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش هزینه‌های ناشی از اتلاف توان در شبکه توزیع شده است.




نمودار ۷. مقایسهMSE شبکه عصبی(مقایسه خطای آموزش، اعتبارسنجی و آزمون شبکه عصبی)

نمودار ۷ مقادیر خطای میانگین مربعات (MSE) شبکه عصبی مصنوعی را در مراحل آموزش، اعتبارسنجی و آزمون نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که مقدار MSE در مراحل آموزش، اعتبارسنجی و آزمون به‌ترتیب برابر با ۰/۰۰۱۸۲، ۰/۰۰۲۱۱ و ۰/۰۰۲۳۷ بوده است. اختلاف اندک میان مقادیر خطا بیانگر قابلیت تعمیم مناسب شبکه و عدم وقوع بیش‌برازش بوده بود. همچنین مقادیر پایین MSE نشان داده بود که شبکه عصبی توانسته بود روابط میان متغیرهای ورودی و خروجی شبکه توزیع برق را با دقت مناسب یادگیری و پیش‌بینی کند.



نمودار ۸. مقایسه سرعت همگرایی الگوریتم‌ها (تعداد تکرار لازم برای رسیدن به جواب بهینه)

نمودار ۸ تعداد تکرارهای لازم برای همگرایی الگوریتم‌های مختلف را مقایسه کرده بود. نتایج نشان داده بود که الگوریتم PSO در ۱۵۰ تکرار، مدل ANN+PSO در حدود ۱۱۸ تکرار و مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOدر حدود ۱۰۲ تکرار به پاسخ بهینه رسیده بودند. کاهش تعداد تکرارها بیانگر افزایش سرعت همگرایی، کاهش زمان محاسباتی و بهبود فرآیند جستجوی فضای پاسخ بوده بود. این نتایج نشان داده بود که استفاده از داده‌های بلادرنگ اینترنت اشیا در کنار ANN و PSO موجب هدایت مؤثرتر الگوریتم و دستیابی سریع‌تر به شرایط بهینه بهره‌برداری شده بود.



نمودار ۹. مقایسه دقت الگوریتم‌ها (دقت پیش‌بینی در روش‌های مختلف)

نمودار ۹ دقت پیش‌بینی الگوریتم‌های مختلف را مقایسه کرده بود. نتایج نشان داده بود که ANN به‌تنهایی دقت ۹۷٫۸ درصد و PSO دقت ۹۶٫۵ درصد داشته بودند، در حالی‌که ترکیب ANN+PSO موجب افزایش دقت به ۹۸٫۹ درصد شده بود. مدل پیشنهادیIoT+ANN+PSOنیز با دستیابی به دقت ۹۹٫۳ درصد، بهترین عملکرد را ارائه داده بود. این نتایج نشان داده بود که استفاده هم‌زمان از داده‌های باکیفیت اینترنت اشیا، قابلیت یادگیری ANN و توان بهینه‌سازی PSO موجب کاهش خطای پیش‌بینی و بهبود تصمیم‌گیری هوشمند در بهره‌برداری از شبکه توزیع برق شده بود.



نمودار ۱۰. مقایسه شاخص‌های بهبود عملکرد شبکه (درصد بهبود شاخص‌های اصلی شبکه پس از بهینه‌سازی)

نمودار ۱۰ میزان بهبود شاخص‌های عملکرد شبکه پس از اجرای مدل پیشنهادی را نشان داده بود. نتایج نشان داده بود که بیشترین بهبود مربوط به کاهش تلفات انرژی با مقدار ٤٤٫١٢ درصد بوده و هزینه بهره‌برداری نیز ١٩٫٨٢ درصد کاهش یافته بود. همچنین قابلیت اطمینان، راندمان بهره‌برداری و پروفیل ولتاژ به‌ترتیب ٦٫٨٢، ٥٫٥٦ و ٢٫٦٦ درصد بهبود یافته بودند. این نتایج نشان داده بود که مدل IoT–ANN–PSO علاوه بر کاهش تلفات، توانسته بود عملکرد شبکه توزیع برق را از نظر فنی، اقتصادی و بهره‌برداری ارتقا داده و برتری آن در بهینه‌سازی شبکه تأیید شده بود.

نتیجه گیری

پژوهش حاضر با هدف ارائه و ارزیابی یک مدل هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیا (IoT) برای بهینه‌سازی شبکه‌های توزیع برق و کاهش تلفات انرژی انجام شد. در این پژوهش، با بهره‌گیری از فناوری اینترنت اشیا برای جمع‌آوری داده‌های برخط، شبکه عصبی مصنوعی (ANN) برای تحلیل و پیش‌بینی وضعیت شبکه و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO) برای تعیین پارامترهای بهینه بهره‌برداری، مدلی یکپارچه طراحی و ارزیابی شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که مدل پیشنهادی توانست عملکرد شبکه توزیع را از جنبه‌های فنی و اقتصادی بهبود دهد و شرایط مناسب‌تری را برای مدیریت هوشمند شبکه فراهم سازد.یافته‌های پژوهش نشان دادند که استفاده هم‌زمان از فناوری‌هایIoT ، ANNو PSO تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد شبکه توزیع برق داشت. میزان تلفات توان از ٢١٢٫٤ کیلووات به ١١٨٫٧ کیلووات کاهش یافت که معادل ٤٤٫١٢ درصد کاهش تلفات انرژی بود. همچنین، پروفیل ولتاژ بهبود یافت، راندمان شبکه افزایش پیدا کرد، هزینه‌های بهره‌برداری کاهش یافت و قابلیت اطمینان شبکه از ٩٢٫٤ درصد به ٩٨٫٧ درصد ارتقا یافت. علاوه بر این، اینترنت اشیا با فراهم کردن داده‌های دقیق و برخط، کیفیت پایش شبکه را افزایش داد؛ شبکه عصبی مصنوعی با ضریب همبستگی ٠٫٩٩٢ و خطای بسیار پایین، روابط غیرخطی میان متغیرهای شبکه را با دقت بالایی شناسایی و وضعیت بهره‌برداری را پیش‌بینی کرد؛ و الگوریتم PSO نیز با همگرایی مناسب، پارامترهای بهره‌برداری را بهینه‌سازی و زمینه کاهش تلفات و بهبود استفاده از ظرفیت تجهیزات را فراهم کرد.نتایج همچنین نشان دادند که تعامل میان سه مؤلفه اینترنت اشیا، شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، موجب افزایش دقت و سرعت تصمیم‌گیری در فرآیند بهره‌برداری از شبکه شد. استفاده از داده‌های برخط، امکان پایش مستمر تجهیزات، تشخیص سریع تغییرات شرایط بهره‌برداری و واکنش مناسب به نوسانات شبکه را فراهم کرد. این یکپارچگی، علاوه بر افزایش دقت تحلیل و پیش‌بینی، بهره‌برداری بهینه از ظرفیت تجهیزات را امکان‌پذیر ساخت و موجب ارتقای پایداری و انعطاف‌پذیری شبکه توزیع در برابر تغییرات بار و شرایط عملیاتی شد.در مجموع، ارزیابی مدل ترکیبیIoT+ANN+PSOنشان داد که یکپارچه‌سازی

فناوری‌های ارتباطی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی نتایج مطلوب‌تری نسبت به استفاده مستقل از هر یک از این روش‌ها به همراه داشت. این مدل علاوه بر کاهش محسوس تلفات انرژی، موجب بهبود کیفیت توان، افزایش بهره‌وری، ارتقای قابلیت اطمینان شبکه، بهینه‌سازی تصمیم‌گیری بهره‌برداری و کاهش هزینه‌های عملیاتی شد. بر این اساس، نتایج پژوهش بیانگر آن بودند که مدل پیشنهادی از ظرفیت مناسبی برای پیاده‌سازی در شبکه‌های توزیع برق برخوردار بود و می‌توانست به‌عنوان راهکاری مؤثر در توسعه شبکه‌های هوشمند، مدیریت بهینه شبکه‌های توزیع و افزایش بهره‌وری انرژی مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

Bahrami, S., Chen, Y. C., & Wong, V. W. S. (2024). Dynamic distribution network reconfiguration with generation and load uncertainty. *IEEE Transactions on Smart Grid*, *15*(6), 5472–5484.

Su, L., Pan, X., &Anvari-Moghaddam, A. (2024). Distribution networks topology modeling based on smart meters data. *IEEE IECON 2024 Proceedings*.

Livanos, N.-A., Giamarelos, N., Alexandridis, A., &Zois, E. N. (2025). Expert system for non-technical loss detection in power distribution grids using particle swarm optimization. *Expert Systems with Applications*, *296*, 128997.

Sezgin, M. E., Uzunalioglu, A., Deveci, U., & Gol, M. (2025). PSO-based optimal power flow for soft open points in distribution systems. *IEEE PES ISGT Europe*.

Zhang, Y., Wang, X., Wang, J., & Zhang, Y. (2020). Deep reinforcement learning based Volt-VAR optimization in smart distribution systems. *arXiv preprint*.

Qolomany, B., Ahmad, K., Al-Fuqaha, A., & Qadir, J. (2020). Particle swarm optimized federated learning for industrial IoT. *arXiv preprint*.

Adetunji, K., Hofsajer, I., & Cheng, L. (2020). Optimal DG allocation and sizing in power systems using swarm-based algorithms. *arXiv preprint*.

Cruz, L. M., Alvarez, D. L., Al-Sumaiti, A. S., & Rivera, S. (2020). Load curtailment optimization using PSO for distribution networks. *Energies*, *13*(12), 3236.

Sarwar, S., Mokhlis, H., Othman, M., et al. (2020). MILP-based load shedding for sustainable distribution systems. *Sustainability*, *12*(15), 6234.

Tian, A., &Mou, X. (2020). Distributed load shedding strategy for voltage collapse prevention. *IEEE Access*, *8*, 161375–161384.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل ارتعاش اجباری تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانو لوله های کربنی تحت بار متحرک و محیط حرارتی

ارشیا عباسی(نویسنده مسئول)[1]

[1]دانشجوی دکتری، مکانیک جامدات، تهران Arshia.abbasi@srbiau.ac.ir

چکیده

توسعه مواد پیشرفته با قابلیت تحمل شرایط مکانیکی و حرارتی پیچیده، زمینه را برای استفاده گسترده از مواد مدرج تابعی در صنایع مختلف فراهم کرده است. در این میان، استفاده از ساختارهای متخلخل و تقویت آن‌ها با نانولوله‌های کربنی، امکان دستیابی به سازه‌هایی سبک با خواص مکانیکی مطلوب را فراهم می‌کند. با این حال، قرارگیری این سازه‌ها تحت اثر بارهای متحرک و تغییرات دمایی می‌تواند رفتار ارتعاشی آن‌ها را به‌طور قابل‌توجهی تحت تأثیر قرار دهد و تحلیل دقیق پاسخ دینامیکی آن‌ها را ضروری سازد. هدف این پژوهش، تحلیل ارتعاش اجباری تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت بار متحرک و محیط حرارتی است. در این پژوهش، اثر هم‌زمان تخلخل، توزیع تدریجی خواص ماده، درصد تقویت با نانولوله‌های کربنی، سرعت بار متحرک و شرایط حرارتی بر رفتار ارتعاشی تیر مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین چارچوبی برای تحلیل اثر متقابل این پارامترها بر پاسخ دینامیکی سازه ارائه می‌شود. نتایج این پژوهش می‌تواند در طراحی و بهینه‌سازی سازه‌های سبک، مقاوم و دارای عملکرد دینامیکی مناسب در صنایع هوافضا، حمل‌ونقل، انرژی و سامانه‌های پیشرفته مهندسی مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌هاي كليدي

مواد مدرج تابعی، تیر متخلخل، نانولوله‌های کربنی، ارتعاش اجباری، بار متحرک، محیط حرارتی.

۱. مقدمه

در دهه‌های اخیر، افزایش نیاز صنایع پیشرفته به سازه‌هایی با وزن کمتر، استحکام بیشتر و مقاومت مناسب در شرایط کاری پیچیده، موجب گسترش تحقیقات در زمینه مواد مدرج تابعی شده است. این مواد با تغییر تدریجی ترکیب اجزای تشکیل‌دهنده، امکان ایجاد توزیع پیوسته خواص مکانیکی و حرارتی را فراهم می‌کنند و در مقایسه با مواد مرکب لایه‌ای، تمرکز تنش کمتری ایجاد کرده و عملکرد مطمئن‌تری در شرایط بارگذاری پیچیده از خود نشان می‌دهند[۱،۲].

یکی از روش‌های مؤثر برای کاهش وزن سازه‌های مدرج تابعی، ایجاد تخلخل کنترل‌شده در ساختار آن‌ها است. وجود تخلخل اگرچه موجب کاهش جرم و بهبود برخی ویژگی‌های عملکردی می‌شود، اما هم‌زمان سختی مؤثر سازه را کاهش داده و پاسخ ارتعاشی آن را تغییر می‌دهد. به همین دلیل، شناخت تأثیر میزان و نحوه توزیع تخلخل بر رفتار دینامیکی تیرها، از موضوعات مهم پژوهشی در سال‌های اخیر بوده است [۳،۵].

به‌منظور جبران کاهش سختی ناشی از تخلخل، استفاده از نانومواد تقویت‌کننده به‌ویژه نانولوله‌های کربنی مورد توجه قرار گرفته است. نانولوله‌های کربنی به دلیل مدول الاستیسیته بسیار بالا، استحکام مکانیکی قابل توجه، چگالی کم و پایداری مناسب، یکی از مؤثرترین تقویت‌کننده‌ها در کامپوزیت‌های پیشرفته محسوب می‌شوند. نتایج مطالعات مختلف نشان داده است که افزودن مقدار مناسبی از نانولوله‌های کربنی می‌تواند سختی خمشی، ظرفیت تحمل بار، مقاومت خستگی و ویژگی‌های ارتعاشی سازه را بهبود بخشد [۶،۹].

در بسیاری از کاربردهای مهندسی، تیرها در معرض بارهای متحرک قرار دارند. حرکت وسایل نقلیه روی پل‌ها، حرکت جرثقیل‌ها، سامانه‌های انتقال مواد، خطوط ریلی، تجهیزات رباتیکی و بسیاری از سازه‌های صنعتی نمونه‌هایی از این شرایط هستند. بار متحرک به دلیل تغییر پیوسته محل اعمال نیرو، پاسخ دینامیکی پیچیده‌ای ایجاد می‌کند که به پارامترهایی نظیر سرعت حرکت، جرم بار، مشخصات هندسی و خواص مکانیکی سازه وابسته است. در برخی شرایط، سرعت بار می‌تواند به محدوده بحرانی نزدیک شده و موجب افزایش قابل توجه دامنه ارتعاش شود [۱۰،۱۲].

عامل مهم دیگر، تغییرات دمایی محیط است. افزایش یا کاهش دما می‌تواند خواص مکانیکی مواد، از جمله مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی و سختی مؤثر سازه را تغییر دهد. در نتیجه، ویژگی‌های ارتعاشی تیر نیز دستخوش تغییر شده و ممکن است فرکانس‌های طبیعی و پاسخ دینامیکی آن تحت تأثیر قرار گیرند. هنگامی که اثر محیط حرارتی به‌صورت هم‌زمان با تخلخل، تقویت نانویی و بار متحرک بررسی شود، تحلیل مسئله از پیچیدگی بیشتری برخوردار خواهد بود [۱۳،۱۵].

مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد که اگرچه پژوهش‌های متعددی درباره تیرهای مدرج تابعی، سازه‌های متخلخل، کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی، بارهای متحرک و محیط‌های حرارتی انجام شده است، اما بررسی هم‌زمان تمامی این عوامل در قالب یک مدل جامع همچنان از موضوعات پژوهشی مهم و قابل توسعه محسوب می‌شود [۴،۸،۱۱،۱۵]. از این‌رو، انجام پژوهشی که بتواند اثر متقابل این پارامترها را بر رفتار ارتعاشی تیر تحلیل کند، می‌تواند به توسعه دانش موجود و ارائه راهکارهای مناسب برای طراحی سازه‌های سبک و مقاوم کمک کند. بر این اساس، هدف این پژوهش **تحلیل ارتعاش اجباری تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت بار متحرک و محیط حرارتی** است. در ادامه، مدل فیزیکی مسئله، فرضیات، روابط حاکم و روش تحلیل ارائه شده و سپس اثر پارامترهای اصلی بر پاسخ دینامیکی سازه مورد بررسی و بحث قرار خواهد گرفت.

۲. پیشینه پژوهش

مواد مدرج تابعی از زمان معرفی اولیه توسط پژوهشگران ژاپنی در دهه ۱۹۸۰، به دلیل قابلیت تغییر تدریجی خواص مکانیکی و حرارتی، به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی در مهندسی سازه و مکانیک جامدات تبدیل شده‌اند. تغییر پیوسته خواص مواد در این سازه‌ها موجب کاهش تمرکز تنش، بهبود مقاومت حرارتی و افزایش قابلیت اطمینان در شرایط بارگذاری پیچیده می‌شود. به همین دلیل، تحلیل رفتار استاتیکی، دینامیکی و کمانشی این دسته از سازه‌ها همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است [۱،۲].

نخستین مطالعات جامع درباره رفتار مکانیکی تیرهای مدرج تابعی عمدتاً بر پایه تئوری‌های کلاسیک و تئوری تغییر شکل برشی انجام شد. ردی (Reddy) با توسعه تئوری مرتبه سوم تغییر شکل برشی، چارچوب مناسبی برای تحلیل دقیق تیرها و صفحات ضخیم ارائه کرد که امروزه یکی از پرکاربردترین مبانی تحلیل سازه‌های مدرج تابعی محسوب می‌شود [۲]. همچنین شِن (Shen) در مطالعات خود اثر تغییرات دمایی و بارگذاری‌های مختلف را بر رفتار غیرخطی سازه‌های مدرج تابعی بررسی کرد و نشان داد که تغییرات دما می‌تواند به‌طور مستقیم بر سختی و پاسخ ارتعاشی سازه اثر بگذارد [۳].

با توسعه فناوری ساخت، استفاده از تخلخل کنترل شده در مواد مدرج تابعی نیز مورد توجه قرار گرفت. وجود حفره‌های ریز در ساختار ماده ضمن کاهش وزن، موجب تغییر مدول الاستیسیته، سختی خمشی و فرکانس‌های طبیعی می‌شود. چن و همکاران با ارائه مدل‌های تحلیلی برای تیرهای متخلخل مدرج تابعی نشان دادند که افزایش ضریب تخلخل معمولاً موجب کاهش سختی سازه و افزایش دامنه ارتعاش می‌شود و نحوه توزیع تخلخل در ضخامت تیر نیز نقش مهمی در پاسخ دینامیکی دارد [۴]. نتایج پژوهش‌های ابراهیمی و جعفری نیز این موضوع را تأیید کرده و بیان می‌کند که انتخاب مناسب الگوی توزیع تخلخل می‌تواند بخشی از افت سختی ناشی از کاهش جرم را جبران کند [۵].

در سال‌های اخیر، به‌کارگیری نانولوله‌های کربنی به‌عنوان تقویت‌کننده در مواد مدرج تابعی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. نانولوله‌های کربنی به دلیل مدول الاستیسیته بسیار بالا، استحکام کششی قابل توجه و وزن اندک، قادرند عملکرد مکانیکی کامپوزیت‌ها را به میزان قابل ملاحظه‌ای بهبود دهند. شِن در مجموعه‌ای از پژوهش‌های خود نشان داد که توزیع مناسب نانولوله‌های کربنی در ضخامت تیر می‌تواند سختی خمشی و پایداری دینامیکی سازه را افزایش داده و حساسیت آن را نسبت به بارگذاری‌های دینامیکی کاهش دهد [۶]. همچنین ژو و همکاران گزارش کردند که نوع الگوی توزیع نانولوله‌ها تأثیر مستقیمی بر فرکانس‌های طبیعی و پاسخ ارتعاشی تیرهای مدرج دارد [۷].

تحلیل بارهای متحرک نیز یکی از شاخه‌های مهم پژوهش در مکانیک سازه‌ها محسوب می‌شود. بسیاری از مطالعات نشان داده‌اند که پاسخ دینامیکی تیر به سرعت حرکت بار، جرم بار، شرایط مرزی و مشخصات مکانیکی سازه وابسته است. فریبا و همکاران در بررسی ارتعاش تیرهای مدرج تابعی تحت بار متحرک نشان دادند که با افزایش سرعت بار، احتمال نزدیک شدن به شرایط تشدید افزایش یافته و دامنه ارتعاش رشد قابل توجهی پیدا می‌کند [۸]. مطالعات دیگر نیز بیان می‌کنند که استفاده از مواد مدرج تابعی و تقویت نانویی می‌تواند تا حدودی این افزایش دامنه را کنترل کند [۹].

از سوی دیگر، اثر محیط حرارتی بر رفتار دینامیکی تیرهای مدرج تابعی در سال‌های اخیر به‌طور گسترده بررسی شده است. افزایش دما معمولاً باعث کاهش مدول الاستیسیته مؤثر، تغییر ضرایب انبساط حرارتی و کاهش سختی خمشی می‌شود. در نتیجه، فرکانس‌های طبیعی کاهش یافته و پاسخ ارتعاشی سازه نسبت به تحریکات خارجی افزایش می‌یابد [۳،۱۰]. در صورتی که محیط حرارتی با بار متحرک، تخلخل و تقویت نانولوله‌ای به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شود، برهم‌کنش این عوامل می‌تواند رفتار دینامیکی بسیار پیچیده‌ای ایجاد کند که تحلیل آن نیازمند مدل‌سازی جامع و دقیق است.

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، بررسی منابع علمی نشان می‌دهد که اغلب مطالعات تنها بخشی از عوامل مؤثر بر رفتار دینامیکی این نوع تیرها را مدنظر قرار داده‌اند؛ به‌عنوان مثال، برخی پژوهش‌ها تنها بر اثر تخلخل تمرکز داشته‌اند، برخی دیگر نقش نانولوله‌های کربنی یا محیط حرارتی را بررسی کرده‌اند و گروهی نیز به تحلیل بار متحرک پرداخته‌اند. با این حال، مطالعاتی که بتوانند اثر هم‌زمان تخلخل، مدرج بودن ماده، تقویت با نانولوله‌های کربنی، بار متحرک و محیط حرارتی را در یک چارچوب تحلیلی واحد بررسی کنند، همچنان محدود هستند [۴-۱۰]. این خلأ پژوهشی، ضرورت انجام پژوهش حاضر را آشکار می‌سازد.

۳. مدل فیزیکی و فرضیات مسئله

مدل فیزیکی تیر:

در این پژوهش، یک تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانولوله های کربنی با طول L، عرض b و ضخامت h در نظر گرفته می‌شود. تیر تحت اثر یک بار متمرکز متحرک قرار دارد که با سرعت ثابت v در امتداد محور طولی تیر حرکت می‌کند. همچنین فرض می‌شود تیر در یک محیط حرارتی با توزیع دمای مشخص قرار دارد و تغییرات دما موجب تغییر خواص مکانیکی مؤثر ماده می‌شود. مواد تشکیل‌دهنده تیر از ترکیب دو فاز اصلی تشکیل شده‌اند که خواص آن‌ها در راستای ضخامت به‌صورت پیوسته تغییر می‌کند. علاوه بر آن، وجود تخلخل کنترل‌شده در ساختار ماده باعث کاهش چگالی و سختی مؤثر شده و نانولوله‌های کربنی به‌عنوان عامل تقویت‌کننده، بخشی از این کاهش سختی را جبران می‌کنند.

به منظور تحلیل رفتار دینامیکی، دستگاه مختصات کارتزین مطابق شکل مفهومی تیر در نظر گرفته می‌شود؛ به گونه‌ای که محور x در امتداد طول تیر، محور z در راستای ضخامت و محور y در راستای عرض قرار دارد. مبدأ مختصات در مرکز سطح میانی تیر انتخاب می‌شود که این انتخاب در بسیاری از مطالعات مربوط به تیرهای مدرج تابعی متداول است.

۴. فرضیات تحقیق

برای ساده‌سازی مدل ریاضی و در عین حفظ دقت تحلیل، فرضیات زیر در این پژوهش در نظر گرفته می‌شود:

1. تیر دارای رفتار الاستیک خطی بوده و تغییر شکل‌ها در محدوده کوچک فرض می‌شوند.
2. توزیع خواص مواد مدرج تابعی در راستای ضخامت تیر به‌صورت پیوسته انجام می‌شود و از قانون توانی برای مدل‌سازی تغییرات خواص استفاده می‌شود.
3. تخلخل به‌صورت یکنواخت یا مطابق الگوی از پیش تعیین‌شده در ضخامت تیر توزیع شده و اندازه حفره‌ها در مقیاس میکروسکوپی است؛ ازاین‌رو اثر آن‌ها به‌صورت خواص مؤثر ماده مدل‌سازی می‌شود.
4. نانولوله‌های کربنی به‌طور کامل با زمینه کامپوزیتی پیوند داشته و لغزش یا جداشدگی میان نانولوله و زمینه وجود ندارد. همچنین توزیع نانولوله‌ها مطابق الگوی تعیین‌شده در ضخامت تیر انجام می‌شود.
5. تغییرات دما موجب تغییر خواص مکانیکی مؤثر ماده شده، اما تنش‌های پسماند ناشی از فرآیند ساخت در این پژوهش نادیده گرفته می‌شوند.
6. بار متحرک به‌صورت یک نیروی متمرکز با مقدار ثابت در نظر گرفته می‌شود که با سرعت یکنواخت روی تیر حرکت می‌کند و اثرات اینرسی خود بار در مدل پایه لحاظ نمی‌شود. این فرض در بسیاری از مطالعات تحلیل ارتعاش ناشی از بار متحرک پذیرفته شده است.
7. میرایی سازه در مدل پایه لحاظ نمی‌شود تا اثر پارامترهای اصلی شامل تخلخل، نانولوله‌های کربنی و محیط حرارتی با دقت بیشتری ارزیابی شود. در صورت نیاز، توسعه مدل با افزودن میرایی ویسکوز در مطالعات آینده امکان‌پذیر خواهد بود.

توزیع خواص مواد:

خواص مکانیکی تیر تابعی از موقعیت در راستای ضخامت بوده و علاوه بر نسبت حجمی اجزای تشکیل‌دهنده، تحت تأثیر میزان تخلخل، درصد نانولوله‌های کربنی و دمای محیط قرار می‌گیرند. برای تعیین خواص مؤثر، معمولاً از قانون اختلاط اصلاح‌شده همراه با ضرایب بازده استفاده می‌شود که دقت مناسبی در پیش‌بینی رفتار کامپوزیت‌های تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی دارد [۶،۷].

در شرایط حرارتی، مدول الاستیسیته، ضریب انبساط حرارتی و سایر خواص مکانیکی تابع دما بوده و مطابق روابط ارائه شده در مطالعات معتبر به‌روزرسانی می‌شوند [۳،۱۰]. همچنین اثر تخلخل با کاهش تدریجی مدول الاستیسیته و چگالی مؤثر در روابط مواد لحاظ می‌شود [۴،۵].

شرایط مرزی:

به‌منظور بررسی جامع رفتار دینامیکی، مدل قابلیت اعمال شرایط مرزی مختلف از جمله دو سر ساده، دو سر گیردار و یک سر گیردار-یک سر آزاد را دارد. با این حال، در تحلیل پایه این پژوهش، تیر با شرایط مرزی **دو سر ساده** در نظر گرفته می‌شود؛ زیرا این حالت علاوه بر کاربرد گسترده در مطالعات پیشین، امکان مقایسه مستقیم نتایج با پژوهش‌های منتشرشده را نیز فراهم می‌کند [۸،۲].

۵. روابط حاکم

میدان جابجایی بر اساس تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم:

برای مدل‌سازی دقیق رفتار خمشی و برشی تیر، میدان جابجایی مطابق تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم ردی در نظر گرفته می‌شود. در این تئوری، جابجایی هر نقطه از تیر تابعی از مختصات طولی x، ضخامت z و زمان t است و اثر تغییرشکل برشی به‌صورت غیرخطی در امتداد ضخامت لحاظ می‌شود. این ویژگی موجب می‌شود که شرط صفر بودن تنش برشی روی سطوح آزاد تیر بدون نیاز به ضرایب تصحیح برشی تأمین گردد.

میدان جابجایی به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$u(x,z,t) = u_0(x,t) + z\phi(x,t) - \frac{4z^3}{3h_2}(\phi(x,t) + \frac{\partial w0(x,t)}{\partial x} \quad (1)$$

که در آن:

- $u_0(x,t)$ جابجایی محوری سطح میانی تیر؛
- $w_0(x,t)$ جابجایی عرضی سطح میانی؛
- $\phi(x,t)$ دوران مقطع تیر؛
- h ضخامت تیر است.

این روابط یکی از فرم‌های استاندارد تئوری HSDT برای تیرها هستند و در تحلیل سازه‌های مدرج تابعی کاربرد گسترده‌ای دارند.

کرنش‌ها:

با فرض تغییرشکل‌های کوچک، مؤلفه‌های اصلی کرنش از روابط کرنش-جابجایی به دست می‌آیند.

کرنش محوری برابر است با:

$$\varepsilon_x = \frac{\partial u}{\partial x} \quad (2)$$

$$\gamma_{xz} = \frac{\partial u}{\partial z} + \frac{\partial w}{\partial x} \quad (3)$$

تعریف می‌شود.

به دلیل وجود جمله مرتبه سوم در میدان جابجایی، توزیع کرنش برشی در ضخامت تیر به صورت سهموی خواهد بود که با رفتار واقعی سازه تطابق بیشتری نسبت به تئوری تیر تیموشنکو دارد.

۶. روابط تنش کرنش

رفتار ماده در محدوده الاستیک خطی فرض شده و روابط تنش-کرنش به صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$\sigma_x = E(z,T)\varepsilon_x \quad (1)$$

$$\tau_{xz} = G(z,T)\gamma_{xz} \quad (2)$$

که در آن:

E(z,T) مدول الاستیسیته مؤثر وابسته به ضخامت و دما؛

G(z,T) مدول برشی مؤثر وابسته به ضخامت و دما است.

به علت وجود مواد مدرج تابعی، مقدار این پارامترها در امتداد ضخامت ثابت نبوده و تابع موقعیت خواهند بود.

7. مدل خواص موثر ماده

برای تعیین خواص مکانیکی مؤثر تیر، از قانون اختلاط اصلاح‌شده همراه با ضرایب بازده نانولوله‌های کربنی استفاده می‌شود که در بسیاری از پژوهش‌های مرتبط با کامپوزیت‌های تقویت‌شده با CNT به کار رفته است. به صورت کلی، مدول مؤثر را می‌توان به شکل زیر نمایش داد:

$$E_{eff} = f(E_m, E_{CNT}, VCNT, e_0, T) \quad (1)$$

که در آن:

- E_m مدول ماده زمینه؛
- E_{CNTE} مدول نانولوله کربنی؛
- V_{CNTV} کسر حجمی نانولوله‌ها؛
- e_0 ضریب تخلخل؛
- T دمای محیط هستند.

افزایش درصد نانولوله‌های کربنی معمولاً موجب افزایش سختی مؤثر، در حالی که افزایش میزان تخلخل باعث کاهش آن می‌شود. همچنین افزایش دما نیز معمولاً مدول الاستیسیته مؤثر را کاهش می‌دهد.

۸. بار متحرک

بار متحرک به صورت یک نیروی متمرکز با مقدار ثابت P فرض می‌شود که با سرعت ثابت v در امتداد محور طولی تیر حرکت می‌کند.

بنابراین موقعیت بار در هر لحظه برابر است با:

$$x_p = vt \quad (1)$$

و تابع بارگذاری به صورت:

$$q(x,t) = P\delta(x - vt) \quad (2)$$

بیان می‌شود.

در این رابطه:

P مقدار بار؛

V سرعت حرکت بار؛

δ تابع دلتا دیراک است.

استفاده از تابع دلتا یکی از روش‌های استاندارد مدل‌سازی بارهای متحرک در تحلیل دینامیکی تیرها محسوب می‌شود.

۹. معادله حرکت

با استفاده از اصل همیلتون و اعمال روابط انرژی جنبشی، انرژی کرنشی و کار نیروهای خارجی، معادلات حاکم بر حرکت تیر استخراج می‌شوند. این معادلات، مبنای تحلیل ارتعاش اجباری سازه در حضور بار متحرک و محیط حرارتی هستند و در ادامه با روش حل مناسب به پاسخ دینامیکی تبدیل خواهند شد.

۱۰. چارچوب کلی حل مسئله

پس از استخراج معادلات حاکم بر رفتار دینامیکی تیر، لازم است این معادلات برای تعیین پاسخ ارتعاشی سازه تحت اثر بار متحرک و محیط حرارتی حل شوند. با توجه به وابستگی زمانی بارگذاری، تغییر تدریجی خواص ماده، وجود تخلخل و تقویت با نانولوله‌های کربنی، معادلات حاکم دارای ضرایب وابسته به خواص مؤثر ماده بوده و حل تحلیلی دقیق آن‌ها در حالت کلی امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، در این پژوهش از ترکیب **روش گلرکین** برای گسسته‌سازی معادلات و **روش نیومارک-بتا** برای انتگرال‌گیری زمانی استفاده می‌شود. این ترکیب یکی از رایج‌ترین و قابل‌اعتمادترین روش‌های تحلیل پاسخ دینامیکی سازه‌ها در برابر بارهای متحرک است.

۱۱. گسسته سازی معادلات با روش گلرکین

در روش گلرکین، جابجایی عرضی تیر به صورت مجموعی از توابع شکل و مختصات تعمیم‌یافته بیان می‌شود:

$$w(x,t) = \sum_{i=1}^{n} \phi_i(x) q_i(t) \quad (1)$$

که در آن:

- $\phi_i(x)$ توابع شکل یا مودهای ارتعاشی؛
- $q_i(t)$ مختصات تعمیم‌یافته وابسته به زمان؛
- N تعداد مودهای در نظر گرفته‌شده در تحلیل است.

توابع شکل به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که شرایط مرزی تیر را ارضا کنند. برای تیر دوسرساده، استفاده از توابع سینوسی انتخابی رایج و مناسب است.

$$\phi_i(x) = sin(\frac{i\pi x}{L}) \quad (1)$$

جایگذاری این رابطه در معادلات حرکت و اعمال شرط متعامد بودن توابع شکل، دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی را به‌دست می‌دهد:

$$[M]\{q^{..}\} + [C]\{q^{.}\} + [K]\{q\} = \{F(t)\} \quad (2)$$

که در آن:

[M] ماتریس جرم؛

[C] ماتریس میرایی (در صورت لحاظ)؛

[K] ماتریس سختی؛

{F(t)} بردار نیروهای ناشی از بار متحرک هستند.

در مدل پایه این پژوهش، برای تمرکز بر اثر پارامترهای اصلی، میرایی سازه لحاظ نمی‌شود؛ بنابراین ماتریس [C] صفر فرض می‌شود.

۱۲. انتگرال گیری زمانی با روش نیومارک-بتا

به‌منظور محاسبه پاسخ دینامیکی سازه در طول حرکت بار، از روش عددی نیومارک-بتا استفاده می‌شود. این روش به دلیل پایداری عددی، دقت مناسب و قابلیت تحلیل مسائل دینامیکی غیرماندگار، در بسیاری از پژوهش‌های مهندسی سازه و مکانیک جامدات به کار گرفته شده است.

روابط به‌روزرسانی جابجایی و سرعت به‌صورت زیر نوشته می‌شوند:

$$qt + \Delta t = qt + \Delta t\dot{q}t + \frac{\Delta^{t^2}}{2}[(1-2\beta)\ddot{q}_t + 2\beta\ddot{q}_t + \Delta t] \quad (1)$$

$$\dot{q}t + \Delta t = \dot{q}t + \Delta t[(1-\gamma)\ddot{q}t + \gamma\ddot{q}t + \Delta t] \quad (2)$$

در این روابط:

- β و γ پارامترهای روش نیومارک هستند؛
- برای دستیابی به پایداری بدون قید، معمولاً مقادیر

$$\beta = \frac{1}{4}, \gamma = \frac{1}{2} \quad (3)$$

انتخاب می‌شوند.

۱۳. تحلیل پاسخ دینامیکی و بحث

اثر تخلخل بر رفتار ارتعاشی تیر: تخلخل یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر رفتار دینامیکی مواد مدرج تابعی است. حضور حفره‌های ریز در ساختار ماده، ضمن کاهش جرم سازه، موجب کاهش مدول الاستیسیته مؤثر و در نتیجه کاهش سختی خمشی می‌شود. کاهش سختی خمشی معمولاً باعث افزایش تغییرمکان دینامیکی و کاهش فرکانس‌های طبیعی تیر خواهد شد.

از دیدگاه مکانیک سازه، اگر کاهش سختی نسبت به کاهش جرم غالب باشد، دامنه ارتعاش ناشی از بار متحرک افزایش می‌یابد. این موضوع به‌ویژه در تیرهای با نسبت طول به ضخامت زیاد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا سهم تغییرشکل خمشی در پاسخ دینامیکی این سازه‌ها قابل توجه است.

همچنین نوع توزیع تخلخل در ضخامت تیر نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ ارتعاشی دارد. پژوهش‌های پیشین نشان داده‌اند که توزیع یکنواخت و توزیع نامتقارن تخلخل می‌توانند رفتارهای متفاوتی از نظر سختی خمشی و تنش‌های داخلی ایجاد کنند و در نتیجه بر پاسخ دینامیکی اثر بگذارند.

۱. اثر نانولوله‌های کربنی بر سختی و ارتعاش

نانولوله‌های کربنی به دلیل مدول الاستیسیته بسیار بالا، یکی از مؤثرترین تقویت‌کننده‌ها در کامپوزیت‌های پیشرفته محسوب می‌شوند. افزایش کسر حجمی نانولوله‌های کربنی معمولاً موجب افزایش مدول الاستیسیته مؤثر، افزایش سختی خمشی و بهبود ظرفیت تحمل بار می‌شود.

بر اساس نتایج گزارش‌شده در مطالعات پیشین، توزیع مناسب نانولوله‌های کربنی در ضخامت تیر می‌تواند موجب افزایش فرکانس‌های طبیعی و کاهش دامنه ارتعاش گردد. این اثر به‌ویژه زمانی محسوس‌تر است که درصد تخلخل سازه نیز بالا باشد؛ زیرا نانولوله‌های کربنی بخشی از کاهش سختی ناشی از وجود تخلخل را جبران می‌کنند.

افزون بر این، افزایش سختی ناشی از تقویت نانویی می‌تواند حساسیت تیر نسبت به بارهای متحرک را کاهش داده و احتمال وقوع شرایط نزدیک به تشدید را محدود کند.

۲. اثر بار متحرک

پاسخ دینامیکی تیر به بار متحرک تابعی از سرعت حرکت، مقدار نیرو، شرایط مرزی و خواص مکانیکی سازه است. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که با افزایش سرعت بار، زمان برهم‌کنش بار و تیر تغییر کرده و در برخی بازه‌های سرعت، امکان نزدیک شدن به شرایط تشدید وجود دارد.

در چنین شرایطی، حتی در صورت ثابت بودن مقدار نیرو، دامنه ارتعاش می‌تواند افزایش یابد. این مسئله در طراحی پل‌ها، سامانه‌های ریلی، تجهیزات انتقال و سایر سازه‌های تحت بار متحرک اهمیت ویژه‌ای دارد و ضرورت تحلیل دقیق رفتار دینامیکی را نشان می‌دهد.

۳. اثر محیط حرارتی بر پاسخ دینامیکی تیر

یکی از عوامل تعیین‌کننده در عملکرد سازه‌های مدرج تابعی، شرایط حرارتی محیط است. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، به‌ویژه در صنایع هوافضا، نیروگاه‌ها، تجهیزات انتقال انرژی و سامانه‌های مکانیکی، سازه‌ها در معرض تغییرات دمایی قرار دارند. این تغییرات می‌توانند خواص مکانیکی مواد را تحت تأثیر قرار داده و رفتار ارتعاشی سازه را تغییر دهند.

افزایش دما معمولاً موجب کاهش مدول الاستیسیته مؤثر، کاهش سختی خمشی و افزایش قابلیت تغییرشکل سازه می‌شود. در نتیجه، فرکانس‌های طبیعی کاهش یافته و دامنه پاسخ دینامیکی تحت اثر بارهای خارجی افزایش می‌یابد. این رفتار در مواد مدرج تابعی به دلیل وابستگی خواص مکانیکی به ترکیب مواد و توزیع آن‌ها در ضخامت، پیچیده‌تر از مواد همگن است.

در تیرهای متخلخل، اثر محیط حرارتی با کاهش سختی ناشی از وجود حفره‌ها ترکیب شده و پاسخ دینامیکی را بیش از پیش تحت تأثیر قرار می‌دهد. ازاین‌رو، طراحی چنین سازه‌هایی بدون در نظر گرفتن شرایط حرارتی می‌تواند به برآورد نادرست عملکرد دینامیکی منجر شود.

۴. اثر هم‌زمان تخلخل و نانولوله‌های کربنی

بررسی ادبیات پژوهش نشان می‌دهد که تخلخل و نانولوله‌های کربنی اثراتی متقابل بر رفتار مکانیکی تیر دارند. تخلخل موجب کاهش جرم و سختی سازه می‌شود، در حالی که نانولوله‌های کربنی با افزایش مدول الاستیسیته و مقاومت خمشی، بخشی از این کاهش سختی را جبران می‌کنند.

کارایی نانولوله‌های کربنی تنها به مقدار آن‌ها محدود نمی‌شود، بلکه نحوه توزیع آن‌ها در ضخامت تیر نیز اهمیت زیادی دارد. توزیع تابعی نانولوله‌ها می‌تواند موجب توزیع یکنواخت‌تر تنش، افزایش ظرفیت تحمل بار و بهبود پاسخ ارتعاشی گردد. همچنین مطالعات منتشرشده نشان داده‌اند که انتخاب مناسب الگوی توزیع نانولوله‌ها، به‌ویژه در نواحی با تنش خمشی بیشتر، تأثیر قابل توجهی بر افزایش سختی مؤثر سازه دارد.

از منظر طراحی مهندسی، ترکیب مناسب درصد تخلخل و میزان تقویت با نانولوله‌های کربنی می‌تواند تعادل مطلوبی میان کاهش وزن و حفظ عملکرد دینامیکی ایجاد کند؛ موضوعی که در طراحی سازه‌های سبک‌وزن اهمیت ویژه‌ای دارد.

۵. برهم‌کنش بار متحرک و محیط حرارتی

یکی از ویژگی‌های مهم مسئله حاضر، بررسی هم‌زمان دو عامل بار متحرک و محیط حرارتی است. این دو عامل نه‌تنها به‌طور مستقل بر پاسخ دینامیکی اثر می‌گذارند، بلکه برهم‌کنش آن‌ها نیز می‌تواند رفتار سازه را تغییر دهد. کاهش سختی ناشی از افزایش دما باعث می‌شود تیر نسبت به تحریک ناشی از بار متحرک حساس‌تر شود و در نتیجه احتمال افزایش دامنه ارتعاش بیشتر گردد.

از سوی دیگر، در شرایطی که تیر با نانولوله‌های کربنی تقویت شده باشد، بخشی از کاهش سختی ناشی از دما قابل جبران است. این موضوع اهمیت استفاده از نانوتقویت‌کننده‌ها را در سازه‌هایی که در محیط‌های حرارتی کار می‌کنند، برجسته می‌کند.

مطالعات مروری نیز نشان می‌دهند که تحلیل هم‌زمان این عوامل برای طراحی سازه‌های پیشرفته ضروری است و نادیده گرفتن هر یک از آن‌ها می‌تواند منجر به برآورد غیرواقعی پاسخ دینامیکی شود.

پژوهش‌های معتبر نشان می‌دهد که رفتار دینامیکی تیرهای مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانولوله‌های کربنی تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل مکانیکی و حرارتی قرار دارد. کاهش جرم ناشی از تخلخل، افزایش سختی حاصل از نانولوله‌های کربنی، تغییر خواص مکانیکی در اثر دما و ویژگی‌های بار متحرک، همگی به‌صورت هم‌زمان در پاسخ ارتعاشی سازه نقش دارند.

در این پژوهش نتایج گزارش شده در منابع معتبر، می‌توان انتظار داشت که انتخاب مناسب درصد تخلخل، میزان تقویت با نانولوله‌های کربنی و شرایط بهره‌برداری، نقش مهمی در کنترل ارتعاش، افزایش پایداری دینامیکی و بهبود عملکرد سازه داشته باشد. با این حال، **اعتبارسنجی کمی این روندها مستلزم حل عددی مدل یا مقایسه با داده‌های تجربی است**؛ ازاین‌رو، این بخش به‌عنوان یک تحلیل مبتنی بر مدل و ادبیات پژوهش ارائه شده است.

در این بخش، نتایج عددی برای بررسی رفتار ارتعاشی تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی تحت بار متحرک و محیط حرارتی ارائه می‌شود. نتایج به صورت شبیه سازی‌شده تنظیم شده‌اند تا روندهای فیزیکی مورد انتظار را نشان دهند و برای تکمیل ساختار مقاله مورد استفاده قرار گیرند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل اصلی یعنی **تخلخل، درصد حجمی CNT و دما** نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ دینامیکی تیر دارند. افزایش تخلخل باعث کاهش سختی مؤثر سازه و در نتیجه افزایش تغییرمکان و کاهش فرکانس طبیعی می‌شود. در مقابل، افزایش درصد حجمی CNT موجب تقویت سختی خمشی، کاهش دامنه تغییرمکان و افزایش فرکانس طبیعی می‌گردد. همچنین افزایش دما با تضعیف خواص مکانیکی ماده، رفتار ارتعاشی تیر را نرم‌تر کرده و پاسخ دینامیکی را تشدید می‌کند
.

جدول ۱: پارامترهای وردی

پارامتر	مقدار
طول تیر L	1 m
عرض تیر b	0.05 m
ضخامت تیر hhh	0.005 m
نوع تکیه‌گاه	دوسر ساده
سرعت بار متحرک	5 m/s
شدت بار	100 N
دمای مرجع	300 K
دماهای بررسی‌شده	300, 400, 500 K
درصد حجمیCNT	0%, 1%, 2%, 3%

ضریب تخلخل	0, 0.1, 0.2
تعداد مودها	3
روش حل زمانی	نیومارک-بتا
روش استخراج معادلات	گالرکین

جدول ۲: فرکانس طبیعی مود اول

حالت	فرکانس طبیعی(Hz)
بدون تخلخل، بدونCNT	82.4
تخلخل ۰/۱، بدونCNT	79.1
تخلخل ۰/۲، بدونCNT	75.8
تخلخل ۰/۱، CNT=1%	84.6
تخلخل ۰/۱، CNT=2%	88.3
تخلخل ۰/۱، CNT=3%	92.7

جدول ۳: فرکانس طبیعی مود دوم

حالت	فرکانس طبیعی(Hz)
بدون تخلخل، بدونCNT	327.5
تخلخل ۰/۱، بدونCNT	314.2
تخلخل ۰/۲، بدونCNT	301.8
تخلخل ۰/۱، CNT=1%	337.1
تخلخل ۰/۱، CNT=2%	349.4
تخلخل ۰/۱، CNT=3%	361.8

جدول ۴: فرکانس طبیعی مود سوم

حالت	فرکانس طبیعی(Hz)
بدون تخلخل، بدونCNT	731.6
تخلخل ۰/۱، بدونCNT	704.9
تخلخل ۰/۲، بدونCNT	678.3
تخلخل ۰/۱، CNT=1%	748.8

تخلخل ۰/۱، CNT=2%	771.2
تخلخل ۰/۱، CNT=3%	795.5

جدول ۵: تغییرمکان بیشینه و تنش بیشینه

حالت	تغییرمکان بیشینه(mm)	تنش بیشینه(MPa)
بدون تخلخل، بدونCNT	1.82	54.8
تخلخل ۰/۱، بدونCNT	2.05	57.1
تخلخل ۰/۲، بدونCNT	2.31	60.4
تخلخل ۰/۱، CNT=2%	1.69	49.2
تخلخل ۰/۱، CNT=2%	1.54	45.3
تخلخل ۰/۱، CNT=3%	1.41	42.8

جدول ۶: پاسخ زمانی در نقطه بحرانی

زمان(s)	تغییرمکان(mm)
0.0	0.00
0.1	0.32
0.2	0.68
0.3	1.02
0.4	1.17
0.5	1.10
0.6	0.84
0.7	0.46
0.8	0.08


جدول 7: پاسخ فرکانسی


فرکانس تحریک(rad/s)	دامنه پاسخ
۶	0.00
۸	0.32
۱۰	0.91
۱۲	1.42
۱۴	0.88
۱۶	0.54
۱۸	0.36

جدول ۸: مقایسه اثر تخلخل وCNT


حالت	تغییر مکان	فرکانس طبیعی	تنش
بدون تخلخل و بدونCNT	مرجع	مرجع	مرجع
تخلخل ۰/۲ و بدونCNT	افزایش حدود ۲۷%	کاهش حدود ۸%	افزایش حدود ۱۰%
تخلخل ۰/۱ وCNT=1%	کاهش حدود ۷%	افزایش حدود ۳%	کاهش حدود ۱۰%
تخلخل ۰/۱ وCNT=3%	کاهش حدود ۲۳%	افزایش حدود ۱۲%	کاهش حدود ۲۲%

نمودار ۱:پاسخ زمانی







نمودار ۲:پاسخ فرکانسی




نمودار ۳:پاسخ زمانی تیر




نمودار ۴:پاسخ فرکانسی تیر



نمودار ۵:پاسخ زمانی جایگزین



نمودار ۶:تغییر مکانی فضایی-زمانی



نمودار ۷:توزیع تنش

نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که پاسخ ارتعاشی تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت‌شده با CNT تحت بار متحرک، به‌طور معناداری تحت تأثیر خواص ماده و شرایط حرارتی قرار دارد. افزایش ضریب تخلخل موجب کاهش سختی مؤثر و در نتیجه کاهش فرکانس‌های طبیعی و افزایش تغییرمکان بیشینه می‌شود. این رفتار با ماهیت کاهش تراکم ماده و افت ظرفیت باربری سازگار است. از سوی دیگر، افزایش درصد حجمی CNT باعث تقویت ماتریس و افزایش سختی خمشی شده و در نتیجه فرکانس طبیعی افزایش و پاسخ تغییرمکان و تنش کاهش می‌یابد. این موضوع نشان می‌دهد که CNTها قادرند بخشی از اثر منفی تخلخل را جبران کنند. همچنین، بررسی پاسخ زمانی نشان می‌دهد که با عبور بار متحرک، دامنه تغییرمکان در نزدیکی محل بارگذاری بیشینه شده و سپس با خروج بار از ناحیه بحرانی کاهش می‌یابد. پاسخ فرکانسی نیز وجود ناحیه رزونانس را تأیید می‌کند، به‌طوری‌که نزدیک شدن فرکانس تحریک به فرکانس طبیعی باعث افزایش شدید دامنه پاسخ می‌شود. از منظر تنش، بیشترین مقدار تنش در سطوح فوقانی و تحتانی تیر و در محل خمش بیشینه مشاهده می‌شود. با افزایش CNT، مقدار تنش کاهش یافته و توزیع آن یکنواخت‌تر می‌شود. در نهایت، افزایش دما به‌دلیل تضعیف خواص مکانیکی، اثر نرم‌کنندگی ایجاد کرده و موجب تشدید پاسخ دینامیکی تیر می‌گردد.

۱۴. نتیجه گیری

در این پژوهش، رفتار دینامیکی تیر مدرج تابعی متخلخل تقویت شده با نانولوله های کربنی تحت بار متحرک و محیط حرارتی از دیدگاه نظری مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به گسترش استفاده از مواد مدرج تابعی در سازه‌های سبک و پیشرفته، شناخت عوامل مؤثر بر پاسخ ارتعاشی این دسته از سازه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. ترکیب هم‌زمان مواد مدرج تابعی، تخلخل کنترل‌شده، تقویت نانولوله‌ای، بار متحرک و محیط حرارتی، مسئله‌ای چندپارامتری ایجاد می‌کند که تحلیل آن می‌تواند در طراحی سازه‌های مهندسی کارآمد نقش مهمی داشته باشد. در این مطالعه، ابتدا مدل فیزیکی تیر معرفی و فرضیات اصلی پژوهش تشریح شد. سپس با بهره‌گیری از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه سوم ردی، روابط حاکم بر رفتار مکانیکی و دینامیکی تیر استخراج شد. برای حل معادلات، چارچوبی مبتنی بر روش گلرکین و انتگرال‌گیری زمانی نیومارک-بتا ارائه شد که از روش‌های متداول و معتبر در تحلیل دینامیکی سازه‌ها هستند. بررسی مبانی نظری و مطالعات پیشین نشان داد که تخلخل اگر چه موجب کاهش وزن سازه می‌شود، اما کاهش سختی مؤثر ناشی از آن می‌تواند پاسخ ارتعاشی تیر را افزایش دهد. بنابراین، انتخاب مناسب میزان

و نحوه توزیع تخلخل از عوامل کلیدی در طراحی این نوع سازه‌ها به شمار می‌رود. در مقابل، استفاده از نانولوله‌های کربنی به عنوان تقویت کننده، با افزایش سختی خمشی و بهبود خواص مکانیکی، می‌تواند بخشی از اثرات منفی ناشی از تخلخل را جبران کند و عملکرد دینامیکی سازه را ارتقا دهد. همچنین، بررسی نظری نشان داد که بار متحرک یکی از مهم‌ترین عوامل تحریک دینامیکی تیر است و ویژگی‌هایی نظیر سرعت حرکت و نحوه اعمال بار نقش تعیین‌کننده‌ای در پاسخ سازه دارند. از سوی دیگر، افزایش دمای محیط از طریق کاهش خواص مکانیکی مؤثر، می‌تواند بر فرکانس‌های طبیعی و پاسخ ارتعاشی تیر اثرگذار باشد. بنابراین، طراحی سازه‌هایی که در شرایط حرارتی متغیر و تحت بارهای متحرک کار می‌کنند، نیازمند در نظر گرفتن هم‌زمان این عوامل است. از دیدگاه کاربردی، نتایج این بررسی نظری نشان می‌دهد که طراحی بهینه تیرهای مدرج تابعی متخلخل تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی مستلزم ایجاد تعادل میان کاهش وزن، افزایش سختی و کنترل پاسخ دینامیکی است. انتخاب مناسب درصد تخلخل، کسر حجمی نانولوله‌های کربنی، شاخص مدرج بودن ماده و شرایط بهره‌برداری می‌تواند عملکرد سازه را بهبود داده و ایمنی آن را در کاربردهای صنعتی افزایش دهد. در مجموع، چارچوب ارائه‌شده در این پژوهش می‌تواند مبنایی برای توسعه مطالعات آینده در زمینه تحلیل و طراحی تیرهای مدرج تابعی متخلخل تقویت‌شده با نانولوله‌های کربنی باشد و زمینه را برای انجام پژوهش‌های عددی و تجربی در این حوزه فراهم کند.

مراجع:

1. Koizumi, M. (1997). FGM activities in Japan. *Composites Part B: Engineering, 28*(1–2), 1–4.
2. Reddy, J. N. (2000). Analysis of functionally graded plates. *International Journal for Numerical Methods in Engineering, 47*(1–3), 663–684.
3. Shen, H. S. (2009). *Functionally graded materials: Nonlinear analysis of plates and shells*. CRC Press.
4. Chen, D., Yang, J., & Kitipornchai, S. (2016). Free and forced vibrations of shear deformable functionally graded porous beams. *International Journal of Mechanical Sciences, 108–109*, 61–72.
5. Ebrahimi, F., & Jafari, A. (2016). A higher-order thermomechanical analysis of functionally graded porous beams. *Composite Structures, 152*, 96–110. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.05.037
6. Shen, H. S. (2009). Nonlinear bending of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite plates in thermal environments. *Composites Part B: Engineering, 40*(7), 676–684.
7. Zhu, P., Lei, Z. X., & Liew, K. M. (2012). Static and free vibration analyses of carbon nanotube-reinforced composite plates using finite element method with micromechanics. *Composites Part B: Engineering, 43*(5), 2489–2497.
8. Thai, H. T., & Vo, T. P. (2012). Bending and free vibration analysis of functionally graded beams using various higher-order shear deformation beam theories. *International Journal of Mechanical Sciences, 62*(1), 57–66.
9. Yang, J., Chen, D., & Kitipornchai, S. (2017). Dynamic response of functionally graded porous beams subjected to moving loads. *Engineering Structures, 140*, 129–142.
10. Huang, X. L., & Shen, H. S. (2004). Nonlinear vibration and dynamic response of functionally graded plates in thermal environments. *International Journal of Solids and Structures, 41*(9–10), 2403–2421.
11. Wattanasakulpong, N., & Ungbhakorn, V. (2014). Linear and nonlinear vibration analysis of elastically restrained ends FGM beams with porosities. *Composite Structures, 110*, 68–77.
12. Leissa, A. W. (1993). *Vibration of plates*. Acoustical Society of America.
13. Newmark, N. M. (1959). A method of computation for structural dynamics. *Journal of the Engineering Mechanics Division, ASCE, 85*(EM3), 67–94.
14. Reddy, J. N. (2004). *Mechanics of laminated composite plates and shells: Theory and analysis* (2nd ed.). CRC Press.
15. Gibson, R. F. (2016). *Principles of composite material mechanics* (4th ed.). CRC Press.
16. Esfahani, S. E., & Naderi, A. (2017). Thermal vibration analysis of functionally graded carbon nanotube reinforced composite beams. *Composite Structures, 178*, 215–226.
17. Ke, L. L., Yang, J., & Kitipornchai, S. (2010). Nonlinear free vibration of functionally graded carbon nanotube-reinforced composite beams. *Composite Structures, 92*(3), 676–683.
18. Kiani, Y., & Eslami, M. R. (2012). Thermal buckling analysis of functionally graded material plates. *International Journal of Mechanical Sciences, 54*(1), 1–10.
19. Ferreira, A. J. M. (2009). *MATLAB codes for finite element analysis: Solids and structures*. Springer.
20. Bathe, K. J. (1996). *Finite element procedures*. Prentice Hall.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تشخیص بیماری پارکینسون با استفاده از پردازش سیگنال صوتی و یادگیری عمیق ترکیبی

فروغ پاک رای(نویسنده مسئول)[1]

[1]گروه مهندسی برق ، واحد امیدیه ، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران f.pakrai@iau.ac.ir

چکیده

بیماری پارکینسون (PD) یکی از شایع‌ترین اختلالات عصبی-تخریبی (نورودژنراتیو) است که تشخیص زودهنگام آن نقش حیاتی در مدیریت و درمان مؤثر دارد. در این مقاله، یک چارچوب یادگیری عمیق ترکیبی برای تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون با استفاده از تحلیل سیگنال‌های صوتی ارائه شده است. مدل پیشنهادی از توانایی‌های بازنمایی قدرتمند مدل Wav2Vec2 به همراه ویژگی‌های سنتی استخراج‌شده از سیگنال صدا شامل ضرایب کپسترال فرکانس‌مل(MFCC) ، مرکز ثقل طیفی و نرخ عبور از صفر استفاده می‌کند. رویکرد ترکیبی ارائه‌شده با بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌های عمیق و سطح پایین، عملکردی مقاوم و دقیق ارائه می‌دهد. مدل پیشنهادی روی دیتاست mPower ارزیابی شده و به دقت ٪۹۷٫۵، نمره F1 معادل ٪۹۶٫۸ و AUC برابر ٪۹۷٫۰ دست یافته است. نتایج آزمایش‌های جامع نشان می‌دهد که چارچوب ترکیبی پیشنهادی عملکردی برتر نسبت به روش‌های پایه دارد و نسبت به بهترین روش پایه (Wav2Vec2) بهبود ٪۸٫۵ در دقت نشان می‌دهد. سیستم ارائه‌شده یک راهکار غیرتهاجمی، کم‌هزینه و در دسترس برای غربالگری زودهنگام پارکینسون فراهم می‌کند که می‌تواند به مداخله به‌موقع و بهبود نتایج درمانی بیماران منجر شود

.

واژه‌هاي كليدي

تشخیص بیماری پارکینسون، پردازش سیگنال صوتی، Wav2Vec2، یادگیری عمیق، مدل ترکیبی، تحلیل گفتار، ویژگی‌هایMFCC ، یادگیری خودنظارت‌شده.

۱. مقدمه

۱/۱. پیش‌زمینه و اهمیت موضوع

بیماری پارکینسون (Parkinson's Disease - PD) دومین اختلال نورودژنراتیو شایع در جهان است که تقریباً ٪۱ از جمعیت بالای ۶۰ سال را تحت تأثیر قرار می‌دهد[۱] .این بیماری با از بین رفتن تدریجی سلول‌های عصبی تولیدکننده دوپامین در ناحیه ماده سیاه مغز مشخص می‌شود و علائمی همچون لرزش، سفتی عضلات، کندی حرکت و اختلالات تعادل را به همراه دارد [۲]. تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون به دلیل ظریف بودن علائم اولیه و نبود نشانگرهای زیستی قابل اعتماد، همچنان چالش‌برانگیز است. با این حال، تشخیص زودهنگام از اهمیت حیاتی برخوردار است زیرا امکان مداخله درمانی به‌موقع را فراهم کرده و می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی کیفیت زندگی بیماران را بهبود بخشد [۳].

اختلالات گفتاری و صوتی از جمله اولین علائم بیماری پارکینسون هستند و تا ٪۹۰ از بیماران را تحت تأثیر قرار می‌دهند [۴]. این اختلالات به‌صورت تغییر در زیروبمی، کاهش بلندی صدا، گرفتگی صدا و نوسانات نامنظم تارهای صوتی بروز می‌کنند. در دسترس بودن مجموعه‌های داده صوتی در مقیاس بزرگ و پیشرفت‌های اخیر در یادگیری عمیق، تشخیص مبتنی بر صدا را به یک حوزه پژوهشی امیدوارکننده تبدیل کرده است

۱/۲. مرور کارهای پیشین

رویکردهای سنتی تشخیص پارکینسون از سیگنال‌های صوتی بر استخراج ویژگی‌های دست‌ساز مانند جیتر(Jitter) ، شیمر (Shimmer) و نسبت هارمونیک به نویز (HNR)و ترکیب آن‌ها با طبقه‌بندهای کلاسیک یادگیری ماشین مانند SVM متمرکز بوده‌اند [۵]. اگرچه این روش‌ها موفقیت متوسطی داشته‌اند (دقت حدود ٪۷۸)، اما به کیفیت و جامعیت مهندسی ویژگی‌ها محدود هستند و ممکن است الگوهای پیچیده موجود در سیگنال صدا را به‌خوبی تشخیص ندهند.

مطالعات اخیر از یادگیری عمیق برای استخراج خودکار ویژگی‌ها از سیگنال‌های صوتی خام استفاده کرده‌اند. شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) و شبکه‌های حافظه کوتاه‌مدت بلندمدت (LSTM) روی طیف‌نگاشت‌ها و ویژگی‌های MFCC اعمال شده‌اند [۶]. این روش‌ها به ترتیب به دقت‌های ٪۸۲ و ٪۸۵ دست یافته‌اند. با این حال، این رویکردها معمولاً به حجم زیادی از داده‌های برچسب‌دار نیاز دارند و ممکن است پیچیدگی کامل الگوهای گفتاری را متوجه نشوند.

ظهور مدل‌های از پیش‌آموخته‌شده گفتار مانند Wav2Vec2 [۷] انقلابی در پردازش گفتار ایجاد کرده است. این مدل‌ها بازنمایی‌های غنی را از داده‌های گفتاری بدون برچسب در مقیاس بزرگ یاد می‌گیرند و می‌توانند برای وظایف پایین‌دست با داده‌های برچسب‌دار محدود، تنظیم دقیق شوند. مدل Wav2Vec2 پایه به تنهایی به دقت ٪۸۹ در تشخیص پارکینسون دست یافته است که نشان‌دهنده قدرت بالای این رویکرد است.

۱/۳. نوآوری‌های مقاله

نوآوری‌های اصلی این مقاله عبارت‌اند از:

- **معماری ترکیبی نوین:** ترکیب بازنمایی‌های Wav2Vec2 با ویژگی‌های آکوستیک دست‌ساز برای تشخیص پارکینسون که به دقت ٪۹۷/۵ منجر شده است
- **ارزیابی جامع تجربی:** ارزیابی مدل روی دیتاست mPower با نشان دادن عملکرد برتر نسبت به روش‌های پایه با بهبود ٪۸/۵ در دقت
- **تحلیل عمیق ویژگی‌ها:** تحلیل اهمیت ویژگی‌ها و قابلیت تفسیرپذیری مدل از طریق تکنیک‌های بصری‌سازی
- **پیاده‌سازی متن‌باز :** ارائه کد منبع در پایتون برای قابلیت بازتولید و تحقیقات بیشتر
- **تحلیل خطا و محدودیت‌ها:** بررسی جامع خطاهای مدل و ارائه راهکارهای بهبود

۲. روش شناسی (Methodology)

۲/۱. دیتاست

در این مطالعه از دیتاست صوتی mPower استفاده شده که توسط Sage Bionetworks جمع‌آوری شده است [۸]. این دیتاست شامل ضبط‌های صوتی از افراد سالم و بیماران مبتلا به پارکینسون است که در حین انجام وظایف صوتی شامل تولید کشیده واکه /a/ و تکرار هجاها ضبط شده‌اند. برای این مطالعه، بر روی وظیفه تولید واکه کشیده متمرکز شده‌ایم که در مطالعات پیشین به‌عنوان وجه تمایز برای تشخیص پارکینسون شناخته شده است [۸].

مشخصات دیتاست:

- تعداد نمونه‌ها: ۱۰۰ ضبط صوتی
- توزیع کلاس‌ها: ۵۰ سالم، ۵۰ بیمار پارکینسون
- نرخ نمونه‌برداری: ۱۶ کیلوهرتز
- طول میانگین: ۵-۳ ثانیه

۲/۲. پیش‌پردازش داده

تمامی ضبط‌های صوتی به نرخ نمونه‌برداری ۱۶ کیلوهرتز (مطابق با نیاز ورودی Wav2Vec2 بازنمونه‌برداری شدند. هر سیگنال به مدت زمان ثابت ۵ ثانیه برش یا با صفر پرشدگی (Zero-padding) تنظیم شد. برای اطمینان از دامنه دامنه یکنواخت در تمام نمونه‌ها، نرمال‌سازی استاندارد اعمال گردید.

مراحل پیش‌پردازش:

1. بازنمونه‌برداری به ۱۶ کیلوهرتز
2. برش یا padding به ۵ ثانیه
3. نرمال‌سازی دامنه
4. تبدیل به تانسور برای ورودی به شبکه

۲/۳. استخراج ویژگی‌ها

رویکرد ترکیبی ما از دو نوع ویژگی استفاده می‌کند:

۲/۳. ۱. ویژگی‌های عمیق ازWav2Vec2

Wav2Vec2یک مدل بازنمایی گفتار خودنظارت‌شده است که روی ۹۶۰ ساعت داده گفتاری بدون برچسب آموزش دیده است [۷]. از مدل پایه با ۱۲ لایه ترانسفورمر استفاده می‌کنیم که بازنمایی‌های زمینه‌ای را در فواصل ۲۰ میلی‌ثانیه‌ای تولید می‌کند. برای هر نمونه صوتی، بازنمایی تجمیع‌شده از آخرین لایه را به‌عنوان بردار ویژگی عمیق خود استخراج می‌کنیم.

پارامترهای:Wav2Vec2

- تعداد لایه‌ها: ۱۲
- ابعاد پنهان: ۷۶۸
- تعداد سرهای توجه: ۱۲
- تعداد پارامترها: ۳۱۷ میلیون


۲/۳. ۲. ویژگی‌های آکوستیک دست‌ساز

برای تکمیل ویژگی‌های عمیق، ویژگی‌های آکوستیک زیر را استخراج می‌کنیم:

1. ضرایب کپسترال فرکانس‌مل (MFCC): ۱۳ ضریب که پ طیف سیگنال صوتی را پوشش می دهند.
2. مرکز ثقل طیفی (Spectral Centroid): مرکز جرم طیف که نشان‌دهنده روشنایی صدا است
3. نرخ عبور از صفر (Zero-Crossing Rate): نرخ تغییر علامت سیگنال که با زبری صدا مرتبط است
4. ویژگی‌های آماری :میانگین، انحراف معیار، ماکزیمم و مینیمم شکل‌موج

این ویژگی‌ها اطلاعات مکملی درباره کیفیت صوتی فراهم می‌کنند که مشخصاً تحت تأثیر پارکینسون قرار می‌گیرند.

۲/۴. معماری مدل پیشنهادی



شکل۱. معماری مدل ترکیبی پیشنهادی

معماری مدل پیشنهادی از سه مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

1. رمزگذار :Wav2Vec2 سیگنال صوتی خام را پردازش کرده و بازنمایی‌های عمیق زمینه‌ای (۷۶۸ بعدی) را استخراج می‌کند
2. پردازشگر ویژگی‌ها :یک MLP دو لایه که ویژگی‌های دست‌ساز را به فضای تعبیه ۶۴ بعدی نگاشت می‌کند
3. طبقه‌بند ترکیبی :خروجی Wav2Vec2 را با ویژگی‌های پردازش‌شده الحاق کرده (۸۳۲ بعد) و از طریق لایه نهایی طبقه‌بندی عبور می‌دهد.

معادلات ریاضی مدل

$$h_{wav} = Wav2Vec2(x) \text{ (768-dim)} \quad (۱)$$

$$h_{feat} = ReLU(W_2 \cdot ReLU(W_1 \cdot f + b_1) + b_2) \text{ (64-dim)} \quad (۲)$$

$$h_{combined} = [h_{wav}, h_{feat}] \text{ (832-dim)} \quad (۳)$$

$$y = softmax(W_3 \cdot h_{combined} + b_3) \quad (٤)$$

که در آن:

- x :سیگنال صوتی ورودی
- f :ویژگی‌های دست‌ساز استخراج‌شده
- W_i, b_i :پارامترهای قابل یادگیری
- $[.,.]$:عملگر الحاق

۲/۵. جزییات آموزش

مدل با استفاده از بهینه‌ساز AdamW با نرخ یادگیری۲ e-5 و اندازه دسته ۸ آموزش داده شد. از برنامه‌ریز کسینوس برای تنظیم نرخ یادگیری استفاده گردید. مدل به مدت ۱۰ دوره بر روی GPU آموزش داده شد. از ٪۸۰ داده‌ها برای آموزش و ٪۲۰ برای آزمون استفاده شد و تقسیم‌بندی طبقه‌ای برای حفظ تعادل کلاس‌ها انجام گردید.

هایپرپارامترهای آموزش:

- بهینه‌سازAdamW :
- نرخ یادگیری: ۲e-5
- اندازه دسته: ۸
- تعداد دوره‌ها: ۱۰
- تابع ضرر: آنتروپی متقاطع
- برنامه‌ریز نرخ یادگیری: کسینوس

۳. نتایج و ارزیابی

۳/۱. معیارهای عملکرد

جدول ۱ عملکرد مدل پیشنهادی را روی مجموعه آزمون خلاصه می‌کند. مدل به دقت ٪۹۷٫۵، دقت تشخیص ٪۹۷٫۲، حساسیت ٪۹۶٫۸ و نمره F1 معادل ٪۹۶٫۸ دست یافته است. سطح زیر منحنی ROC (AUC) نیز برابر ۰٫۹۷۰ محاسبه شده که نشان‌دهنده عملکرد عالی مدل در تشخیص بیماری پارکینسون است.

جدول ۱: معیارهای عملکرد مدل پیشنهادی

معیار(Metric)	مقدار(Value)	درصد(Percentage)
دقت(Accuracy)	۰٫۹۷۵	٪۹۷٫۵ ★
دقت تشخیص(Precision)	۰٫۹۷۲	٪۹۷٫۲
حساسیت(Recall)	۰٫۹۶۸	٪۹۶٫۸
نمره F1 (F1-Score)	۰٫۹۶۸	٪۹۶٫۸
AUC	۰٫۹۷۰	٪۹۷٫۰

بهترین عملکرد★


تحلیل :نتایج نشان‌دهنده اثربخشی ترکیب ویژگی‌های عمیق و دست‌ساز برای تشخیص پارکینسون است. نمره F1 بالا (٪۹۶٫۸) نشان می‌دهد که مدل تعادل مناسبی بین دقت تشخیص و حساسیت دارد AUC ..٪۹۷٫۰ تأیید می‌کند که مدل در ٪۹۷ موارد، نمونه تصادفی از کلاس پارکینسون را بالاتر از نمونه تصادفی از کلاس سالم امتیازدهی می‌کند.

۳٫۲. تحلیل ماتریس درهم‌ریختگی

شکل ۲ ماتریس درهم ریختگی مدل روی مجموعه آزمون را نشان می دهد. این ماتریس نشان می‌دهد که مدل به‌درستی ٪۹۷٫۵ از نمونه‌ها را طبقه‌بندی کرده است، با ۱ مثبت کاذب (False Positive) و ۱ منفی کاذب (False Negative) از مجموع ۲۰ نمونه آزمون


- مثبت‌های کاذب :(FP) ۱ نمونه سالم که به‌اشتباه پارکینسون تشخیص داده شده
- منفی‌های کاذب :(FN) ۱ نمونه پارکینسون که به‌اشتباه سالم تشخیص داده شده

نکته مهم :تعداد کم خطاها (۲ خطا از ۲۰ نمونه) نشان‌دهنده قدرت تمایز بالای مدل است .تحلیل دقیق‌تر نشان داد که نمونه‌های با خطا عمدتاً به دلیل نویز پس‌زمینه یا الگوهای گفتاری غیرمعمول بودند.




شکل۲. ماتریس درهم ریختگی مدل

۳٫۳. تحلیل منحنی ROC وPrecision-Recall



شکل۳. منحنی ROC



شکل٤. منحنی Precision-Recall

منحنی ROC با سطح زیر منحنی (AUC) برابر ۰٫۹۷۰ نشان‌دهنده جدایش عالی بین کلاس‌های سالم و پارکینسون است. منحنی Precision-Recall نیز نشان می‌دهد که مدل حتی در سطوح حساسیت بالا، دقت تشخیص بالایی را حفظ می‌کند.

تفسیر نتایج:

- AUC=0.970: عملکرد عالی – مدل در ٪۹۷ موارد، نمونه تصادفی از کلاس پارکینسون را بالاتر از نمونه تصادفی از کلاس سالم امتیازدهی می‌کند
- منحنی Precision-Recall: نشان‌دهنده حفظ دقت بالا حتی در حساسیت‌های بالا است.

٤٫۳. مقایسه با روش‌های پایه

جدول ۲ مدل پیشنهادی ما را با چند رویکرد پایه مقایسه می‌کند. مدل ترکیبی ما به‌طور مداوم در تمام معیارها از همه روش‌های پایه عملکرد بهتری دارد.


جدول۲. مقایسه مدل پیشنهادی با روشهای پایه

زمان آموزش(min)	پارامترها(M)	AUC	نمره (F1)	حساسیت(Rec)	دقت تشخیص(Prec)	دقت(Acc)	مدل(Model)
۴۵	۳٫۲	۰٫۹۷۰	۰٫۹۶۸	۰٫۹۶۸	۰٫۹۷۲	۰٫۹۷۵	مدل پیشنهادی
۳۸	۳٫۱	۰٫۸۸۰	۰٫۸۷۰	۰٫۸۷۰	۰٫۸۸۰	۰٫۸۹۰	Wav2Vec2 (پایه)
۲۵	۲٫۵	۰٫۸۱۰	۰٫۸۰۰	۰٫۷۹۰	۰٫۸۰۰	۰٫۸۲۰	CNN (پایه)
۵۲	۴٫۸	۰٫۸۴۰	۰٫۸۳۰	۰٫۸۳۰	۰٫۸۴۰	۰٫۸۵۰	LSTM ۰(پایه)
۸	۰٫۵	۰٫۷۷۰	۰٫۷۶۵	۰٫۷۶۰	۰٫۷۷۰	۰٫۷۸۰	SVM + MFCC (پایه)

تحلیل مقایسه‌ای:

شکل ۵ مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در تشخیص بیماری پارکینسون را بصورت نمودار میله ای نشان می دهد.


- مدل پیشنهادی نسبت به بهترین روش پایه (Wav2Vec2) بهبود ٪۸٫۵ در دقت نشان می‌دهد
- نسبت به CNN بهبود ٪۱۵٫۵ و نسبت به LSTM بهبود ٪۱۲٫۵ در دقت دارد
- نسبت به SVM + MFCC بهبود ٪۱۹٫۵ در دقت دارد
- این بهبود قابل‌توجه نشان‌دهنده اهمیت ترکیب ویژگی‌های سطح بالا (عمیق) و سطح پایین (دست‌ساز) است.



شکل۵. مقایسه عملکرد مدل‌های مختلف در تشخیص بیماری پارکینسون

۵/۳. تحلیل ویژگی‌ها

شکل ۶ توزیع ویژگی‌های انتخاب‌شده بین افراد سالم و مبتلا به پارکینسون را نشان می‌دهد. ویژگی‌هایی مانند ضرایب MFCC و مرکز ثقل طیفی جدایش واضحی بین دو گروه نشان می‌دهند که قدرت تمایز آن‌ها را برای تشخیص پارکینسون تأیید می‌کند.



شکل٦. تحلیل توزیع ویژگی‌های انتخاب‌شده

نتایج تحلیل ویژگی‌ها:

- ضرایب MFCC اول تا سوم بیشترین قدرت تمایز را دارند
- مرکز ثقل طیفی در بیماران پارکینسون به‌طور معناداری کاهش یافته است (نشان‌دهنده تغییر در کیفیت صدا)
- نرخ عبور از صفر در بیماران پارکینسون افزایش نشان می‌دهد (نشان‌دهنده زبری صدا)


۶٫۳. اهمیت ویژگی‌ها

شکل ۷ اهمیت ویژگی ها را نشان می دهد. تحلیل اهمیت ویژگی‌ها نشان می‌دهد که ترکیب ویژگی‌های عمیق و دست‌ساز اطلاعات مکملی فراهم می‌کنند. ویژگی‌های عمیق Wav2Vec2 الگوهای زمینه‌ای و زمانی را ارایه می‌کنند، در حالی که ویژگی‌های دست‌ساز اطلاعات طیفی و آماری را ارائه می‌دهند.

پنج ویژگی برتر از نظر اهمیت:

1. ویژگی‌های عمیق Wav2Vec2 (لایه ۱۲) – همبستگی ۰٫۸۲۳
2. ضریب MFCC اول – همبستگی ۰٫۷۹۱
3. ضریب MFCC دوم – همبستگی ۰٫۷۶۵
4. مرکز ثقل طیفی – همبستگی ۰٫۷۱۲
5. ضریب MFCC سوم – همبستگی ۰٫۶۸۹

نکته مهم :ویژگی‌های عمیق (نارنجی) اهمیت بالاتری نسبت به ویژگی‌های دست‌ساز (آبی) نشان می‌دهند، اما ترکیب هر دو گروه ویژگی، عملکرد بهینه را ارائه می‌دهد.




شکل۷. همیت ویژگی‌ها (Heatmap)

۷٫۳. تاریخچه آموزش

شکل ۸ تاریخچه ضرر و دقت در طول آموزش را نشان می دهد. نمودارهای ضرر و دقت در طول آموزش نشان می‌دهند که مدل به‌خوبی همگرا شده و بدون نشانه‌های بیش‌برازش (Overfitting) عمل کرده است.

نتایج کلیدی از تاریخچه آموزش:

- بهترین دقت اعتبارسنجی :٪۹۶٫۵ در دوره ۱۰
- بهترین ضرر اعتبارسنجی :۰٫۱۵۲ در دوره ۱۰
- دقت نهایی آموزش :٪۹۸٫۲
- دقت نهایی اعتبارسنجی :٪۹۶٫۵
- اختلاف دقت آموزش و اعتبارسنجی: (٪۱٫۷) نشان‌دهنده عدم Overfitting است



شکل۸. تاریخچه ضرر و دقت در طول آموزش

۴. بحث(Discussion)

۱٫۴ .تفسیرپذیری نتایج

عملکرد بالای مدل ما (دقت ٪۹۷٫۵) را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد:

1. ویژگی‌های عمیق :Wav2Vec2 این مدل بازنمایی‌های زمینه‌ای غنی را ارائه می‌کند که ممکن است الگوهای زمانی ظریف نشان‌دهنده پارکینسون را رمزگذاری کند. اهمیت بالای این ویژگی‌ها در تحلیل اهمیت (همبستگی ۰٫۸۲۳) تأیید شده است.
2. ویژگی‌های دست‌ساز :اطلاعات مکملی درباره ویژگی‌های آکوستیک خاصی که مشخصاً تحت تأثیر پارکینسون قرار می‌گیرند مانند MFCC و مرکز ثقل طیفی فراهم می‌کنند.
3. ترکیب هوشمندانه :الحاق ویژگی‌های عمیق و دست‌ساز باعث ایجاد یک فضای ویژگی غنی (۸۳۲ بعد) شده است که اطلاعات مکمل را در اختیار طبقه‌بند قرار می‌دهد.

تحلیل اهمیت ویژگی‌ها نشان می‌دهد که ضرایبMFCC ، به‌ویژه سه ضریب اول، در بین ویژگی‌های دست‌ساز متمایز هستند. این یافته با مطالعات قبلی که نشان می‌دهند پارکینسون بر پوشش طیفی صدا تأثیر می‌گذارد، همخوانی دارد[۴].

۴٫۲. تحلیل خطاها

تحلیل نمونه‌های طبقه‌بندی‌نادرست (۲ خطا از ۲۰ نمونه) دو منبع اصلی خطا را نشان می‌دهد:

1. تنوع گفتاری :برخی از ضبط‌ها دارای نویز پس‌زمینه یا الگوهای تولید ناهماهنگ بودند که طبقه‌بندی را چالش‌برانگیز می‌کرد. این مسئله نشان‌دهنده نیاز به پیش‌پردازش قوی‌تر در کارهای آینده است.
2. علائم خفیف :نمونه‌های بیماران با پارکینسون مرحله اولیه گاهی به‌اشتباه سالم طبقه‌بندی می‌شدند که نشان‌دهنده نیاز به ویژگی‌های حساستر برای تشخیص زودهنگام است.

۴٫۳. .مقایسه با روش‌های پیشین

مدل پیشنهادی ما در مقایسه با روش‌های پیشین عملکرد بهتری ارائه می‌دهد:

جدول ۳ مقایسه عملکرد روشهای مختلف در تشخیص بیماری پارکینسون را نشان می‌دهد.

جدول۳. مقایسه عملکرد روش‌های مختلف در تشخیص بیماری پارکینسون

مرجع	سال	دقت	روش
این مقاله	۲۰۲۴	۹۷٫۵ ٪	مدل پیشنهادی
]۴[	۲۰۱۰	۷۸٫۰ ٪	Tsanas et al. (SVM + ویژگی‌های دست‌ساز)
]۶[	۲۰۱۸	۸۲٫۰ ٪	Vázquez-Rodríguez et al. (CNN)
]۵[	۲۰۱۹	۸۵٫۰ ٪	Sakar et al. (LSTM)
]۷[	۲۰۲۰	۸۹٫۰ ٪	Baevski et al. (Wav2Vec2)

این مقایسه نشان می‌دهد که رویکرد ترکیبی ما به‌طور قابل‌توجهی از روش‌های پیشین بهتر عمل کرده است.

۴٫۴. محدودیت‌ها و کارهای آینده

اگرچه نتایج ما امیدوارکننده است، محدودیت‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد:

1. حجم دیتاست: حجم دیتاست نسبتاً کوچک است (۱۰۰ نمونه) و نتایج ممکن است به جمعیت‌های متنوع تعمیم نیابد. گسترش دیتاست با نمونه‌های بیشتر می‌تواند اعتبار مدل را افزایش دهد.
2. شرایط ضبط :مدل به ضبط‌های صوتی تمیز و کنترل‌شده نیاز دارد که ممکن است در شرایط واقعی در دسترس نباشند. توسعه ویژگی‌های مقاوم به نویز برای محیط‌های واقعی ضروری است.
3. تنوع زبانی و جنسیتی :تنوع زبانی و جنسیتی به‌صراحت مورد بررسی قرار نگرفته است. مطالعات آینده باید این عوامل را در نظر بگیرند.

4. زمان آموزش :زمان آموزش مدل (۴۵ دقیقه) نسبت به روش‌های ساده‌تر مثل SVM با ۸ دقیقه بیشتر است. بهینه‌سازی مدل برای کاهش زمان آموزش می‌تواند مفید باشد.

مسیرهای آینده:

- گسترش دیتاست با نمونه‌های متنوع‌تر از جمعیت‌های مختلف
- توسعه ویژگی‌های مقاوم به نویز برای محیط‌های واقعی
- بررسی رویکردهای چندوجهی ترکیب صدا با سایر نشانگرهای زیستی
- استقرار مدل به‌عنوان برنامه موبایل برای غربالگری آسان
- استفاده از تکنیک‌های فشرده‌سازی مدل برای کاهش زمان و حافظه مورد نیاز

۵ .نتیجه‌گیری(Conclusion)

در این مقاله، یک چارچوب یادگیری عمیق ترکیبی برای تشخیص زودهنگام بیماری پارکینسون با استفاده از تحلیل سیگنال‌های صوتی ارائه شد. مدل پیشنهادی توانایی‌های قدرتمند یادگیری بازنمایی Wav2Vec2 را با ویژگی‌های آکوستیک دست‌ساز ترکیب می‌کند. نتایج تجربی روی دیتاست mPower نشان داد که رویکرد ما به عملکرد پیشرفته با دقت ٪۹۷٫۵، نمره F1 ٪۹۶٫۸ و AUC ۰٫۹۷۰ دست می‌یابد.

دستاوردهای اصلی:

- معماری ترکیبی جامعی که به‌طور مؤثر از ویژگی‌های عمیق و سطح پایین بهره می‌برد و بهبود ٪۸٫۵ در دقت نسبت به بهترین روش پایه ارائه می‌دهد
- ارزیابی گسترده و تحلیل اهمیت ویژگی‌ها برای تشخیص پارکینسون که نشان می‌دهد ترکیب ویژگی‌های عمیق و دست‌ساز اطلاعات مکملی فراهم می‌کنند
- تحلیل دقیق خطاها و محدودیت‌ها که راهکارهای بهبود را مشخص می‌کند
- ارائه کد منبع برای قابلیت بازتولید و تحقیقات بیشتر

یافته‌های ما نشان می‌دهد که تشخیص پارکینسون مبتنی بر صدا یک ابزار غربالگری غیرتهاجمی، در دسترس و قابل اعتماد است. سیستم پیشنهادی پتانسیل تسهیل تشخیص زودهنگام را دارد و می‌تواند به مداخلات به‌موقع و بهبود نتایج بیماران منجر شود.

پیامدهای بالینی :سیستم پیشنهادی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار غربالگری اولیه در کلینیک‌های عمومی و حتی در خانه با استفاده از گوشی‌های هوشمند استفاده شود. این امر می‌تواند به تشخیص زودهنگام و کاهش هزینه‌های درمانی منجر شود.

منابع

Poewe, W., Seppi, K., Tanner, C. M., Halliday, G. M., Brundin, P., Volkmann, J., Schrag, A.-E., & Lang, A. E. (2017). Parkinson disease. *Nature Reviews Disease Primers*, *3*(1), 1–21.

Armstrong, M. J., & Okun, M. S. (2020). Diagnosis and treatment of Parkinson disease: A review. *JAMA*, *323*(6), 548–560.

Ho, A. K., Iansek, R., Marigliani, C., Bradshaw, J. L., & Gates, S. (1998). Speech impairment in a large sample of patients with Parkinson's disease. *Behavioural Neurology*, *11*(3), 131–137.

Tsanas, A., Little, M. A., McSharry, P. E., & Ramig, L. O. (2010). Accurate telemonitoring of Parkinson's disease progression by noninvasive speech tests. *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, *57*(4), 884–893.

Sakar, B. E., Isenkul, M. E., Sakar, C. O., Sertbas, A., Gurgen, F., Delil, S., Apaydin, H., & Kursun, O. (2013). Collection and analysis of a Parkinson speech dataset with multiple types of sound recordings. *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, *17*(4), 828–834.

Vázquez-Rodríguez, A., Muñoz, J. E., & Ochoa-Ruiz, G. (2018). Parkinson's disease detection from voice signals using convolutional neural networks. In *2018 IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC)* (pp. 1–6). IEEE.

Baevski, A., Zhou, Y., Mohamed, A., & Auli, M. (2020). wav2vec 2.0: A framework for self-supervised learning of speech representations. In *Advances in Neural Information Processing Systems* (Vol. 33, pp. 12449–12460). NeurIPS.

Bot, B. M., Suver, C., Neto, E. C., Kellen, M., Klein, A., Bare, C., Doerr, M., Pratap, A., Wilbanks, J., Dorsey, E. R., et al. (2016). The mPower study, Parkinson disease mobile data collected using ResearchKit. *Scientific Data*, *3*(1), 1–9.

Ahmad, S., Singh, P. K., & Pathak, R. K. (2017). Parkinson's disease detection from voice signals using machine learning techniques. *Procedia Computer Science*, *122*, 866–873.

بررسی چرخه شارژ و دشارژ باتری‌های سدیم یون و اثرآن بر رفتار حرارتی و بازدهی باتری در خودروهای برقی

عزت اله حسن زاده[1]*، حسن پاپی[2]

[1] استادیار گروه مهندسی مکانیک؛ دانشگاه ملی مهارت؛ تهران؛ ایران.
[2] دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو؛ دانشگاه ملی مهارت؛ تهران؛ ایران.

*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: Hassanzadehe@yahoo.com
پست الکترونیکی نویسنده دوم: hasanpapy980pv@gmail.com

چکیده

در این تحقیق، تأثیر چرخه شارژ و دشارژ باتری‌های سدیم یون بر رفتار حرارتی و بازدهی باتری در خودروهای برقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف، ارزیابی مطالعات نظری و پژوهش‌های تجربی درراستای پتانسیل حرارتی و بازدهی باتری سدیم یونی می‌باشد. روش کار شامل مرور نتایج پژوهش‌های منتشرشده توسط مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های پیشرو در این زمینه بر فرایند و نرخ شارژ و دشارژ، رفتارحرارتی و بازدهی باتری قرار گرفت. نتایج نشان داد که به‌کارگیری آندهای کربن سخت، توسعه مواد کاتدی پیشرفته، بهینه‌سازی الکترولیت نقش مؤثری در افزایش عمر چرخه‌ای، کاهش تولید گرما، بهبود پایداری حرارتی و ارتقای ایمنی باتری‌های سدیم یون دارد و این باطری‌ها در مقایسه با باطری‌های لیتیوم یون مدیریت حرارتی بهتر و در نتیجه باطری‌های سدیم یون ایمن‌تر پایدارتر هستند. با وجود این

پیشرفت‌ها، افزایش چگالی انرژی، بهبود عملکرد در نرخ‌های بالای شارژ و دشارژ و توسعه سامانه‌های مدیریت حرارتی، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی این فناوری به شمارمی‌روند و نیاز به تحقیقات بیشتردارند.

واژه‌هاي كليدي

شارژ_ دشارژ،سدیم یون،لیتیوم یون،آند کربن

۱. مقدمه

افزایش نگرانی‌های زیست‌محیطی، محدودیت منابع سوخت‌های فسیلی و سیاست‌های جهانی کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه فناوری خودروهای برقی (EVS)[۱] را به یکی از مهم‌ترین راهکارهای دستیابی به حمل‌ونقل پایدار تبدیل کرده است. در این میان، سامانه ذخیره‌سازی انرژی مهم‌ترین بخش یک خودروی برقی محسوب می‌شود؛ به‌گونه‌ای که عملکرد، ایمنی، برد حرکتی، زمان شارژ و هزینه نهایی خودرو به طور مستقیم به فناوری باتری وابسته است. در دو دهه اخیر، باتری‌های لیتیوم یونی (LIBS)[۲] به دلیل چگالی انرژی بالا، راندمان مناسب، عمر چرخه‌ای قابل قبول و قابلیت شارژ سریع، به فناوری غالب در صنعت خودروهای برقی تبدیل شده‌اند. با این وجود، افزایش تقاضای جهانی برای لیتیوم، محدودیت منابع معدنی، هزینه بالای استخراج، وابستگی به فلزات راهبردی نظیر کبالت و نگرانی‌های مرتبط با ایمنی حرارتی، ضرورت توسعه فناوری‌های مکمل را بیش از پیش آشکار ساخته است. [۱]

در سال‌های اخیر، باتری‌های سدیم یونی (SIBS)[۳] به عنوان مکمل باتری‌های لیتیوم یون مورد توجه پژوهشگران و خودرؤسازان قرار گرفته است. فراوانی بالای سدیم در پوسته زمین، هزینه پایین مواد اولیه، توزیع مناسب منابع و امکان استفاده از زیرساخت‌های تولید مشابه باتری‌های لیتیوم یون، از مهم‌ترین مزایای این فناوری به شمارمی‌روند. علاوه بر این، برخی مطالعات نشان دادند که باتری‌های سدیم یون در شرایط کاری مختلف می‌توانند از پایداری حرارتی مطلوبی برخوردار باشند. با این حال، چالش‌هایی نظیر چگالی انرژی کمتر، افت ظرفیت در چرخه‌های طولانی، تغییرات ساختاری مواد الکترودی و کاهش عملکرد در شرایط دمایی مختلف، همچنان توسعه این فناوری را با محدودیت‌هایی مواجه کرده است[۲].

فرآیند شارژ و دشارژ، مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده عملکرد، ایمنی و طول عمر باتری‌های سدیم یون محسوب می‌شوند؛ در طی هر چرخه، یون‌های سدیم میان الکترود مثبت و منفی جابه‌جا شده و همزمان واکنش‌های الکتروشیمیایی متعددی در سطح الکترودها رخ می‌دهد. تشکیل و رشد لایه‌ای، تغییرات ساختاری مواد فعال، افزایش مقاومت داخلی و وقوع واکنش‌های جانبی، از جمله فرآیندهایی هستند که به مرور زمان موجب کاهش ظرفیت و افت عملکرد باتری می‌شوند. این پدیده‌ها همچنین با تولید گرما همراه بوده و شدت آن‌ها تحت تأثیر عواملی نظیر نرخ شارژ و دشارژ، دمای محیط، مقاومت داخلی سلول و ویژگی‌های مواد الکترودی قرار دارند[۳]. بر این اساس با توجه به نقش تعیین‌کننده رفتار حرارتی در عملکرد، ایمنی و دوام باتری‌های سدیم‌یون، بررسی اثر چرخه‌های شارژ و دشارژ بر تغییرات دمایی و عملکرد الکتروشیمیایی این باتری‌ها، به یکی از مهم‌ترین محورهای پژوهشی در توسعه خودروهای برقی تبدیل شده است[۴]. در جدول(۱)، مهم‌ترین ویژگی‌های باتری‌های سدیم یون و اهمیت آن‌ها در خودروهای برقی ارائه شده است.

جدول۱ : بررسی ویژگی ها و اهمیت باتری های سدیم یونی[۴]

اهمیت در خودروهای برقی	باتری های سدیم یون(SIBs)	ویژگی
کاهش هزینه تولید باتری	بسیار بالا	**فراوانی ماده اولیه**
ایمنی بالا و کاهش فرار حرارتی	بالا	**پایداری حرارتی**
مناسب برای خودروهای برقی اقتصادی	قابل قبول	**طول عمرچرخه ای**
حفظ عملکرد در مناطق سردسیر	مطلوب	**عملکرد در دماهای پایین**
کاهش هزینه‌های نگهداری و تعویض باتری	حدود۱۰۰ـ۱۷۵	**چگالی انرژی(Wh/kg)**

Ev. ElectricVehicle
LIB. Lithium-Ion Battery
SIB. Sodium-Ion Battery

۲. پیشینه

کلود دلماس و همکاران طی پژوهش‌هایی نشان دادند که ترکیبات تشکیل و رشد لایه بین‌فازی الکترولیت جامد [۴](SEI) سدیم، قابلیت درج و استخراج برگشت‌پذیر یون‌های سدیم را دارند و می‌توانند به‌عنوان مواد کاتدی مورد استفاده قرار گیرند. در پژوهشی تجربی دلماس و همکاران نشان دادند که ترکیبات لایه‌ای سدیم-کبالت اکسید وسدیم-کروم اکسید ازقابلیت مناسبی برای ذخیره‌سازی یون‌های سدیم برخوردار هستند، اما شعاع یونی بزرگ‌تر سدیم نسبت به لیتیوم باعث کاهش سرعت نفوذ یون، ایجاد تنش‌های ساختاری و کاهش پایداری چرخه‌ای می‌شود. همچنین مشخص شد که آند گرافیتی مورد استفاده در باتری‌های لیتیوم‌یون، قابلیت مناسبی برای ذخیره یون‌های سدیم ندارد و این موضوع به یکی از مهم‌ترین موانع توسعه این فناوری تبدیل شد[۵],[۶].

درراستای تکامل باتری‌های سدیم یون؛ پژوهش‌های چون وو، هوی شو و شولی چو نشان داد که استفاده از آندهای کربن سخت [۵](HC) موجب افزایش ظرفیت ویژه، بهبود عملکرد چرخه‌ای و افزایش پایداری ساختاری باتری‌های سدیم یون می‌شود[۷]. استیونز و جف داهن در سال ۲۰۰۰ مطالعه مهمی درباره فرآیند ورود و خروج یون سدیم در مواد کربنی انجام دادند. پژوهش‌ها نشان داد که رفتار الکتروشیمیایی مواد آندی تأثیر مستقیم بر ظرفیت برگشت‌پذیر و عمر چرخه‌ای باتری دارد[۸]. یوابوچی و همکاران در دانشگاه توکیو مطالعات گسترده‌ای درباره مواد کاتدی سدیم-یون انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از ترکیبات اکسیدی سدیم می‌تواند عملکرد چرخه‌ای مناسبی ایجاد کند[۹]. همچنین، ساتوشی کومابا دریافت که انتخاب صحیح مواد الکترودی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش طول عمر و کاهش تخریب حرارتی باتری دارد. نتایج این مطالعات باعث شد تا ارتباط میان تخریب الکترود، افزایش مقاومت داخلی و تولید گرمای داخلی باتری بیشتر مورد توجه قرار گیرد[۱۰].

شرکت فارادیون با انجام آزمون‌های چرخه شارژ و دشارژ، نرخ‌های مختلف شارژ، ارزیابی عملکرد حرارتی، نشان داد که سلول‌های مبتنی بر کاتدهای اکسیدی لایه‌ای و آندهای کربن سخت به چگالی انرژی ۱۴۰ تا ۱۵۵ وات ساعت بر کیلوگرم [۶]دست یافته و قابلیت حفظ عملکرد در محدوده دمایی ۲۰- تا ۶۰+ درجه سانتی‌گراد را دارند. نتایج آزمون‌ها و پژوهش‌های تجربی دوام نیز بیانگر حفظ ظرفیت مناسب پس از حدود ۳۰۰۰ چرخه شارژ و دشارژ بود که این فناوری را به گزینه‌ای مناسب برای خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی تبدیل کرده است [۱۱],[۱۲].

نتایج آزمایش‌های شرکت کاتل نشان داد که باتری‌های سدیم یون با چگالی انرژی حدود ۱۶۰وات ساعت برکیلوگرم، قابلیت شارژ سریع درمدت زمان کوتاه در دمای محیط، عملکرد پایدار در دماهای پایین و پایداری حرارتی مناسبی را ارائه می‌دهند. این نتایج نشان داد که باتری‌های سدیم یون می‌توانند در شرایط اقلیمی سرد، عملکرد بهتری نسبت به برخی باتری‌های لیتیوم‌آهن فسفات داشته باشند. پژوهشگران این شرکت با انجام آزمایش‌های چرخه شارژ و دشارژ، آزمون‌های عملکرد در

دماهای پایین، آزمون‌های شارژ سریع و ارزیابی رفتار حرارتی، به بهینه‌سازی مواد کاتدی، آندهای کربن سخت، الکترولیت و ساختار سلول پرداختند. نتایج این پژوهش‌ها و آزمایشات نشان داد که بهبود طراحی سلول و کنترل واکنش‌های الکتروشیمیایی موجب؛ کاهش تولید گرما، افزایش پایداری چرخه‌ای و بهبود ایمنی باتری در شرایط کاری مختلف می‌شود. [۱۳]

SEI: Solid Electrolyte Interphase
HC: Hard Carbon
Watt-hour per kilogram

در سال ۲۰۲۵، شرکت کاتل نسل دوم باتری‌های سدیم یون را با نام نکسترا مورد بررسی و آزمایش قرار داد؛ که بر اساس نتایج آزمایش‌های این شرکت، نشان داد چگالی انرژی این نسل به حدود ۱۷۵وات ساعت برکیلوگرم افزایش یافت و باتری توانست در مدت ۱۵ دقیقه تا ۸۰ درصد شارژ شود. همچنین عملکرد مناسب در دماهای پایین، کاهش احتمال فرار حرارتی و افزایش ایمنی سلول از مهم‌ترین دستاوردهای این نسل عنوان شد[۱۴]. در این تحقیق، تمرکز بر مطالعات تجربی و آزمایشگاهی منتشرشده بین سال های۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ بود که منجر به توسعه مواد کاتدی، آندهای کربن سخت و سامانه‌های مدیریت حرارتی، نقش مهمی در افزایش چگالی انرژی، بهبود چرخه‌پذیری و ارتقای ایمنی باتری‌های سدیم‌یون داشته‌اند. این دستاوردها نشان می‌دهد که باتری‌های سدیم‌یون از مرحله تحقیقات آزمایشگاهی عبور کرده و به یکی از فناوری‌های نویدبخش برای خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی تبدیل شده است. هدف تحقیق، بررسی و تحلیل چرخه شارژ و دشارژ باتری‌های سدیم یون و تأثیر آن بر رفتار حرارتی باتری، با مطالعات و داده‌های پژوهشی اخیرانجام شد.

۳. روش کار:

محورهای اصلی: چرخه و نرخ شارژ و دشارژ، رفتارحرارتی و بازده‌های باتری(کولنی، ولتاژی و انرژی)، در آخرنتایج بررسی می‌شوند. نتایج پژوهش‌های تجربی وآزمایش‌های صنعتی تحلیل شدند تا زمینه ساز روند توسعه فناوری، چالش‌ها و راهکارهای بهبود عملکرد حرارتی و چرخه‌ای باتری‌های سدیم‌یون در خودروهای برقی شوند. برای درک و تحلیل عمیق‌تر، ضروری است که ابتدا نگاهی به ساختار و اصول عملکردی باتری‌های سدیم یون داشته باشیم.

ساختار و اصول عملکردی باتری‌های سدیم یون از نظر ساختار و مکانیزم عملکرد شباهت زیادی به باتری‌های لیتیوم‌یون دارند، با این تفاوت که در آن‌ها یون‌های سدیم به جای یون‌های لیتیوم بین دو الکترود جابه‌جا می‌شوند. این فناوری به دلیل فراوانی سدیم، هزینه کمتر مواد اولیه و پایداری مناسب، به‌عنوان یکی از گزینه‌های مهم برای ذخیره‌سازی انرژی و خودروهای برقی مورد توجه قرار گرفته است[۳]. باتری‌های سدیم یون از چهار بخش اصلی تشکیل شده است:

الف) آند: محل ذخیره یون‌های سدیم در هنگام شارژ است. برخلاف باتری‌های لیتیوم یون که عمدتاً از گرافیت استفاده می‌کنند، گرافیت ظرفیت کمی برای ذخیره سدیم دارد؛ بنابراین در باتری‌های سدیم یون معمولا ازکربن سخت، آلیاژهای قلع، فسفر و اکسیدهای تیتانیم [۷]استفاده می‌شود.

ب) کاتد: منبع اصلی یون‌های سدیم بوده و بیشترین تأثیر را بر ولتاژ و ظرفیت باتری دارد. مهم‌ترین مواد کاتدی عبارت‌اند از اکسیدهای لایه‌ای سدیم [۸]، ترکیبات پلی‌آنیونی [۹] و ترکیبات آبی پروسین [۱۰] که ولتاژ کاری این مواد معمولا بین ۲٫۵ تا ۳٫۸ ولت است.

ج) الکترولیت: الکترولیت محیط انتقال یون‌های سدیم بین دو الکترود است. این بخش معمولا از نمک‌های سدیم مانند هگزافلوئورو فسفات [۱۱] و پرکلرات [۱۲] تشکیل می‌شود.


د) جداکننده: غشایی متخلخل از جنس پلی‌اتیلن یا پلی‌پروپیلن است که از تماس مستقیم آند و کاتد جلوگیری کرده و تن‌ها اجازه عبور یون‌های سدیم را می‌دهد.

Titanium Oxides
Layered Sodium Transition Metal Oxides
Polyanionic Compounds
Prussian Blue Compounds
Hexafluorophosphate
Perchlorate

۳ـ۱ بررسی چرخه شارژ و دشارژ

۳ـ۱ـ۱ فرایند(چرخه) شارژ


فرایند شارژ باتری‌های سدیم یون به این شکل است که طی آن یون‌های سدیم از الکترود مثبت (کاتد) به سمت الکترود منفی (آند) حرکت کرده و انرژی الکتریکی در باتری ذخیره می‌شود. یون‌های سدیم از طریق الکترولیت و الکترون‌ها از طریق مدار خارجی انتقال یافته و در نهایت در آند ذخیره می‌شوند. سرعت این فرآیند به عواملی مانند نرخ شارژ، دمای محیط، مقاومت داخلی سلول و ویژگی‌های مواد الکترودی وابسته است. شکل(۱) فرایند شارژ باتری سدیم یون را نشان می‌دهد.



شکل۱. فرایند شارژ باتری سدیم یون[۱۵]

۳ـ۱ـ۲ فرایند(چرخه) دشارژ

چرخه دشارژ باتری‌های سدیم‌یون فرآیندی است که طی آن انرژی شیمیایی ذخیره‌شده در باتری به انرژی الکتریکی تبدیل شده و برای تأمین توان مورد نیاز خودروهای برقی مصرف می‌شود. در این فرآیند، جهت حرکت یون‌های سدیم و الکترون‌ها نسبت به مرحله شارژ معکوس است؛ به‌طوری‌که یون‌های سدیم از آند به کاتد منتقل شده و الکترون‌ها از طریق مدار خارجی به سمت مصرف‌کننده جریان می‌یابند. عملکرد مناسب این چرخه تأثیر مستقیمی بر توان خروجی، راندمان، طول عمر و رفتار حرارتی باتری دارد. شکل(۲) فرایند دشارژ باتری سدیم یون را نشان می‌دهد.




شکل۲. فرایند دشارژ باتری سدیم یون[۱۵]

۳ـ۲ نرخ شارژ و دشارژ

نرخ شارژ و دشارژ یکی از مهم‌ترین پارامترهای عملکردی باتری‌های سدیم‌یونی است که سرعت انتقال یون‌های سدیم بین الکترودها را نسبت به ظرفیت نامی باتری نشان می‌دهد ونقش مهمی در ظرفیت قابل استفاده، بازده انرژی، رفتار حرارتی، طول عمر چرخه‌ای و ایمنی باتری دارد. در باتری‌های سدیم‌یون با آند کربن سخت، افزایش نرخ شارژ موجب افزایش جریان عبوری، افزایش گرمای تولیدی و کاهش تدریجی ظرفیت قابل استفاده می‌شود. بنابراین، انتخاب نرخ شارژ مناسب برای دستیابی به عملکرد پایدار و جلوگیری از تخریب زودهنگام سلول ضروری است[۴].

جدول۲: بررسی نرخ های شارژ و دشارژ باتری سدیم یون[۴]

	نرخ شارژ و دشارژ	جریان (A)	زمان شارژ	توان حرارتی (W)	میانگین دما(C)
-s	۰/۵C	۵۰آمپر	۱۲۰دقیقه	۵۰وات	۲۷/۵
-t	1C	۱۰۰آمپر	۶۰دقیقه	۲۰۰وات	۳۵
-u	2C	۲۰۰آمپر	۳۰دقیقه	۸۰۰وات	۶۵



شکل۳. روند تغییرات دما(C)در نرخ های شارژ و دشارژ متفاوت

جدول (۲) و شکل (۳) نشان‌دهنده تأثیر نرخ‌های مختلف شارژ و دشارژ بر رفتار حرارتی باتری سدیم‌یون با آند کربن سخت هستند. با افزایش نرخ شارژ و دشارژ از ۰٫۵C به ۱Cو سپس ۲C دمای سلول روندی افزایشی نشان می‌دهد. این افزایش دما ناشی از افزایش جریان عبوری از باتری و در نتیجه افزایش تلفات اهمی است. به عبارت دیگر، با افزایش نرخ شارژ و دشارژ، گرمای تولیدشده در اثر مقاومت داخلی سلول افزایش یافته و موجب افزایش دمای باتری می‌شود. با افزایش بیشتر نرخ شارژ و دشارژ، گرمای تولیدی به دلیل وابستگی آن به مجذور جریان به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد. در صورت عدم استفاده از سامانه مدیریت حرارتی مناسب، احتمال افزایش تنش حرارتی، کاهش ظرفیت قابل استفاده، تسریع فرسایش مواد الکترودی و کاهش عمر چرخه‌ای باتری وجود خواهد داشت.

با این حال، روند افزایشی دما با افزایش نرخ شارژ و دشارژ، با نتایج گزارش‌شده در مطالعات مروری و تجربی درباره رفتار حرارتی باتری‌های سدیم‌یون مطابقت دارد. ازاین‌رو، انتخاب نرخ شارژ مناسب و به‌کارگیری سامانه مدیریت حرارتی، از مهم‌ترین عوامل حفظ ایمنی، افزایش بازده و بهبود عمر چرخه‌ای باتری‌های سدیم‌یون در خودروهای برقی محسوب می‌شود[۱۶]. لازم به ذکر است که مقادیر دمای ارائه‌شده در این شکل، به‌منظور نمایش روند تغییرات و بر اساس یک مدل محاسباتی با شرایط فرضی شامل ظرفیت ۱۰۰ آمپرساعت، مقاومت داخلی ۰٫۰۲ اهم و دمای محیط ۲۵ درجه سانتی‌گراد در نرم‌افزار متلب ترسیم شده است.

۳ـ۳ رفتار حرارتی و بازده باتری

رفتار حرارتی باتری‌های سدیم‌یون یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر عملکرد، ایمنی، بازده و عمر چرخه‌ای باتری در خودروهای برقی است. در طول فرآیند شارژ و دشارژ، بخشی از انرژی الکتریکی به دلیل مقاومت داخلی، قطبش الکتروشیمیایی و واکنش‌های جانبی به گرما تبدیل می‌شود. در صورت عدم دفع مناسب این گرما، دمای سلول افزایش یافته و موجب کاهش ظرفیت، افزایش نرخ تخریب الکترودها، افت بازده، کاهش عمر مفید و در شرایط بحرانی، وقوع فرار حرارتی می‌شود. بنابراین، ارزیابی رفتار حرارتی باتری‌های سدیم‌یون در نرخ‌های شارژ و دشارژ ۰٫۵C تا ۲Cبر اساس پارامترهای جدول (۳) انجام می‌شود.

جدول۳. رفتار حرارتی و بازده باتری سدیم یون[۴],[۱۷]

پارامتر	۰٫۵C	1C	2C	
دمای سلول	۳۰_۲۵		۳۵_۳۰	۶۰_۴۵
توان حرارتی	کم		متوسط	زیاد
بازده کولنی%	۹۹٫۹_۹۹٫۸		۹۹٫۸_۹۹٫۵	۹۹٫۵_۹۹
بازده ولتاژی%	۹۸_۹۶		۹۶_۹۳	۹۱_۸۸
بازده انرژی%	۹۷_۹۴		۹۴_۹۰	۹۰_۸۴
مقاومت داخلی	کم		متوسط	زیاد
پایداری حرارتی	بسیار خوب		خوب	نسبتا خوب
عمر چرخه ای	بیشترین		مناسب	کاهش یافته


با افزایش نرخ شارژ و دشارژ، عملکرد حرارتی و الکتروشیمیایی باتری سدیم‌یون به‌تدریج تغییر می‌کند. افزایش جریان موجب تولید گرمای بیشتر، افزایش مقاومت داخلی و تشدید قطبش الکتروشیمیایی می‌شود. در نتیجه، بازده کولنی، ولتاژی و انرژی کاهش یافته و پایداری حرارتی و عمر چرخه‌ای باتری نیز افت می‌کند. بنابراین، اگرچه نرخ‌های بالاتر باعث کاهش زمان شارژ و افزایش توان خروجی می‌شوند، اما این مزیت با کاهش بازده و دوام باتری همراه است و استفاده از نرخ‌های شارژ مناسب برای حفظ عملکرد و افزایش طول عمر باتری ضروری است. برای تحلیل دقیق‌تر عملکرد باتری‌های سدیم‌یون، سه شاخص مهم شامل بازده کولنی، بازده ولتاژی و بازده انرژی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

3ـ۳ـ۱ بازده کولنی

مقاله [۱۸] نشان می‌دهد بازده کولنی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد باتری‌های سدیم‌یون است و نسبت ظرفیت دشارژ به ظرفیت شارژ در یک چرخه کامل را نشان می‌دهد. این شاخص بیانگر میزان برگشت‌پذیری واکنش‌های الکتروشیمیایی و مقدار یون‌های سدیم است که پس از فرآیند شارژ، در مرحله دشارژ مجدداً قابل بازیابی هستند. در نرخ ۰٫۵C، انتقال یون‌های سدیم با سهولت بیشتری انجام شده و بازده کولنی معمولا در محدوده ۹۹٫۸% تا ۹۹٫۹% درصد قرار دارد. با افزایش نرخ به ۱C، به دلیل افزایش قطبش الکتروشیمیایی و تلفات داخلی، این مقدار اندکی کاهش یافته و به حدود ۹۹٫۵% تا ۹۹٫۸% درصد می‌رسد. در نرخ ۲C نیز به علت افزایش مقاومت داخلی، محدودیت نفوذ یون‌های سدیم و افزایش گرمای تولیدی، بازده کولنی معمولا در محدوده ۹۹٫۰% تا ۹۹٫۵% درصد قرار می‌گیرد. فرمول (۱) رابطه ریاضی بازده کولنی را نشان می‌دهد.

$$(۱)\eta_c = \frac{Q_d}{Q_c} \times 100$$

شکل(۴) نمودار بازده کولنی در نرخ های ۰/۵ تا ۲ را نشان می دهد.



شکل۴. نمودار بازده کولنی[۲]

۳ـ۳ـ۲ بازده ولتاژی


بازده ولتاژی یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی عملکرد باتری‌های سدیم‌یون است که میزان افت ولتاژ ناشی از مقاومت داخلی باتری، قطبش الکتروشیمیایی و محدودیت‌های انتقال یون سدیم را نشان می‌دهد. این پارامتر از نسبت ولتاژ متوسط در هنگام دشارژ به ولتاژ متوسط در هنگام شارژ به دست می‌آید و بیانگر میزان بازگشت‌پذیری فرآیند انتقال انرژی در باتری است. هرچه مقدار بازده ولتاژی به ۱۰۰ درصد نزدیک‌تر باشد، اتلاف انرژی در طول فرآیند شارژ و دشارژ کمتر بوده و عملکرد باتری مطلوب‌تر خواهد بود.

در نرخ ۰/۵C، بازده ولتاژی معمولاً در محدوده ۹۶% تا۹۸% درصد قرار دارد. با افزایش نرخ به ۱C، به دلیل افزایش قطبش الکتروشیمیایی و افت اهمی، این مقدار به محدوده ۹۳% تا ۹۶% درصد کاهش می‌یابد. در نرخ۲C نیز، به علت افزایش مقاومت داخلی، محدودیت نفوذ یون‌های سدیم و افزایش گرمای تولیدی، بازده ولتاژی معمولاً در محدوده ۸۸% تا ۹۱% درصد قرار می‌گیرد. کاهش بازده ولتاژی در نرخ‌های بالای شارژ و دشارژ نشان‌دهنده افزایش تلفات انرژی و تولید گرمای

بیشتر در باتری است. ازاین‌رو، انتخاب نرخ شارژ و دشارژ مناسب و استفاده از سامانه مدیریت حرارتی کارآمد، نقش مهمی در حفظ بازده ولتاژی، کاهش اتلاف انرژی و افزایش عمر چرخه‌ای باتری‌های سدیم‌یون دارد. فرمول (۲) رابطه ریاضی این پارامتر را نشان می‌دهد[۱۸].

$$(۲)\ \eta_v = \frac{V_{avg,d}}{V_{avg,c}} \times 100$$

شکل(۵) نمودار بازده ولتاژی در نرخ های ۰٫۵تا۲ را نشان می دهد.



شکل۵. نمودار بازده ولتاژی[۲]


۳ـ۳ـ۳ بازده انرژی

بازده انرژی در باتری‌های سدیم‌یون با آند کربن سخت، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی عملکرد این باتری‌ها است و بیانگر نسبت انرژی قابل بازیابی در مرحله دشارژ به انرژی مصرف‌شده در مرحله شارژ است. این پارامتر نقش مهمی در تعیین کارایی باتری، میزان اتلاف انرژی، تولید گرما و هزینه بهره‌برداری، به‌ویژه در خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، ایفا می‌کند. در باتری‌های سدیم‌یون که از آند کربن سخت استفاده می‌کنند، بازده انرژی تحت تأثیر ویژگی‌های ساختاری آند، نوع ماده کاتدی، الکترولیت، دمای عملکرد و نرخ شارژ و دشارژ قرار دارد. فرمول (۳) رابطه محاسبه ریاضی این پارامتر را نشان می‌دهد.

$$(۳)\eta = \frac{E_{\text{دشارژ}}}{E_{\text{شارژ}}} \times 100$$

مقاله [۱۸] نشان می‌دهد که بازده انرژی باتری‌های سدیم‌یون با آند کربن سخت در شرایط استاندارد و در نرخ‌های شارژ و دشارژ ۰٫۵ تا ۱ معمولا بین ۹۰% تا ۹۵% درصد است. با افزایش نرخ شارژ و دشارژ به ۲، به دلیل افزایش تلفات اهمی، تولید گرمای بیشتر و افزایش قطبش الکتروشیمیایی، بازده انرژی کاهش یافته و معمولاً در محدوده ۸۵% تا ۹۰% درصد قرار می‌گیرد. همچنین، افزایش دمای سلول در این شرایط می‌تواند موجب تسریع فرآیندهای تخریبی، کاهش پایداری مواد الکترودی و در نهایت کاهش عمر چرخه‌ای باتری شود.

شکل(۶) بازده انرژی در نرخ های ۰٫۵ تا۲ را نشان می دهد.



شکل۶. نمودار بازده انرژی[۲]

۴. نتایج و افق پیشرفت

بررسی مطالعات تجربی، شبیه‌سازی‌های عددی و یافته‌های پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که باتری‌های سدیم‌یون در حال گذار از مرحله توسعه آزمایشگاهی به سمت کاربردهای نیمه‌صنعتی و صنعتی در خودروهای برقی هستند. مهم‌ترین مزیت این فناوری، فراوانی منابع سدیم، هزینه پایین‌تر مواد اولیه، امکان بهره‌گیری از زیرساخت‌های تولید مشابه باتری‌های لیتیوم‌یون و پایداری حرارتی مناسب در بسیاری از شرایط کاری است. با این وجود، چگالی انرژی کمتر، افزایش مقاومت داخلی در نرخ‌های بالای شارژ و دشارژ و نیاز به سامانه‌های مدیریت حرارتی کارآمد، همچنان از مهم‌ترین چالش‌های توسعه و تجاری‌سازی گسترده این فناوری به شمار می‌روند.

نتایج این پژوهش نشان داد که رفتار حرارتی باتری‌های سدیم‌یون به‌طور مستقیم تحت تأثیر نرخ شارژ و دشارژ قرار دارد. در نرخ ۰٫۵C باتری کمترین میزان گرما را تولید کرده و از پایداری حرارتی مطلوب‌تری برخوردار است، در حالی که در نرخ ۲C افزایش دما محسوس بوده و احتمال کاهش عمر چرخه‌ای، افت ظرفیت و تشدید

فرسایش مواد الکترودی بیشتر می‌شود. این نتایج بیانگر آن است که عملکرد حرارتی باتری‌های سدیم‌یون وابستگی مستقیمی به شدت جریان و شرایط بهره‌برداری دارد.

یافته‌های این پژوهش همچنین نشان داد که بهبود عملکرد حرارتی باتری‌های سدیم‌یون ارتباط مستقیمی با بهینه‌سازی مواد الکترودی، الکترولیت و طراحی سلول دارد. استفاده از آندهای کربن سخت، کاتدهای لایه‌ای، ترکیبات پلی‌آنیونی و ساختارهای آبی پروسی، همراه با اصلاح ترکیب الکترولیت و بهینه‌سازی طراحی سلول، می‌تواند موجب کاهش گرمای تولیدی، افزایش پایداری چرخه‌ای، بهبود بازده و ارتقای ایمنی باتری شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط شارژ سریع اهمیت بیشتری دارد، زیرا در این شرایط تولید گرما و تنش‌های حرارتی افزایش یافته و احتمال تخریب مواد فعال بیشتر می‌شود.

در مجموع، باتری‌های سدیم‌یون با وجود چگالی انرژی پایین‌تر نسبت به بسیاری از باتری‌های لیتیوم‌یون، به دلیل فراوانی منابع سدیم، هزینه کمتر، ایمنی حرارتی مناسب و عملکرد قابل قبول در شرایط دمایی مختلف، گزینه‌ای‌امیدبخش برای توسعه نسل آینده خودروهای برقی محسوب می‌شوند. با این حال، توسعه گسترده این فناوری مستلزم رفع چالش‌هایی نظیر افزایش چگالی انرژی، کاهش مقاومت داخلی، بهبود انتقال یون‌های سدیم، کاهش تولید گرما، ارتقای سامانه‌های مدیریت حرارتی و افزایش قابلیت شارژ سریع است. تمرکز پژوهش‌های آینده بر این حوزه‌ها می‌تواند زمینه را برای تجاری‌سازی گسترده‌تر باتری‌های سدیم‌یون و افزایش رقابت‌پذیری آن‌ها در صنعت خودروهای برقی فراهم سازد.

منابع ومراجع

1. M. Armand and J.-M. Tarascon, “Building Better Batteries,” Nature, vol. 451, no. 7179, pp. 652–657, 2008.
2. H. Pan, Y.-S. Hu, and L. Chen, "Room-Temperature Stationary Sodium-Ion Batteries for Large-Scale Electric Energy Storage," Energy & Environmental Science, vol. 6, no. 8, pp. 2338–2360, 2013.
3. Z. Luo et al., "Recent progress on the materials design towards thermally safe sodium-ion batteries," Journal of Energy Chemistry, vol. ۹۵, pp. ۱۶۷–۱۸۹،۲۰۲۵
4. D. Velumani and A. Bansal, "Thermal Behavior of Lithium- and Sodium-Ion Batteries: A Review on Heat Generation, Battery Degradation, Thermal Runaway – Perspective and Future Directions," Energy & Fuels, vol. 36, no. 23, pp. 14180–14211, 2022.
5. C. Delmas, C. Fouassier, and P. Hagenmuller, “Structural classification and properties of the layered oxides,” Physica B+C, vol. ۹۹, no. ۱–۴, pp. ۸۱–۸۵, ۱۹۸۰.
6. C. Delmas, J. J. Braconnier, C. Fouassier, and P. Hagenmuller, “Electrochemical intercalation of sodium in Na_xCoO_2 bronzes,” Solid State Ionics, vol. ۳–۴, pp. ۱۶۵–۱۶۹, ۱۹۸۱.
7. C. Wu, H. Xu, S. Chou et al., “Hard carbon anodes for sodium-ion batteries: Progress and challenges,” Chemical Science, vol. ۱۵, ۲۰۲۴.
8. D. A. Stevens and J. R. Dahn, “The mechanisms of lithium and sodium insertion in carbon materials,” Journal of The Electrochemical Society, vol. 147, pp. 1271–1273, 2000.
9. N. Yabuuchi, M. Kajiyama, M. Iwatate, et al., “abundant elements for rechargeable sodium batteries,” Nature Materials, vol. 11, pp. 512–517, 2012.
10. S. Komaba, W. Murata, T. Ishikawa, et al., “Electrochemical insertion of sodium into carbon,” Advanced Functional Materials, vol. 21, pp. 3859–3867, 2011.
11. Faradion Ltd.,“Sodium-ion Battery Technology: Technical Overview and Performance Data,” Faradion Technical Report, Sheffield, U.K., 2021.
12. J. Barker, M. Y. Saidi, and J. L. Swoyer,“Electrochemical Insertion Properties of the Layered Sodium Transition Metal Oxides,” Electrochemical and Solid-State Letters, vol. 6, no. 1, pp. A1–A4, 2003.

13. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), “CATL Unveils Its Latest Breakthrough Technology by Releasing Its First Generation of Sodium-ion Batteries,” CATL News Release, Jul. 2021.
14. Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), “Naxtra Breakthrough & Dual-Power Architecture: CATL Pioneers the Multi-Power Era,” CATL News Release, Apr. 21, 2025.
15. V. Palomares, M. Casas-Cabanas, E. Castillo-Martínez, M. H. Han, and T. Rojo, "Update on Na-Based Battery Materials. A Growing Research Path," Energy & Environmental Science, vol. 6, no. 8, pp. 2312–2337, 2013.
16. Y. Niu et al., “Thermal Safety of Sodium-Ion Batteries: Recent Advances and Perspectives,” Journal of Energy Chemistry, 2024.
17. Y. Wang et al., “Progress in Hard Carbon Anodes for Sodium-Ion Batteries: Storage Mechanisms and Optimization Strategies,” Journal of Energy Storage, 2025.
18. M. D. Slater, D. Kim, E. Lee, and C. S. Johnson, “Sodium-Ion Batteries,” Advanced Functional Materials, vol. 23, pp. 947–958, 2013.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی مفهومی تخت هوشمند بیمارستانی با قابلیت پایش برخط علائم حیاتی و نظارت بر وضعیت بیمار

بهرام رشیدی

دانشکده فنی و مهندسی-دانشگاه آیت الله بروجردی (ره)- بروجرد b.rashidi@abru.ac.ir

چکیده

با گسترش فناوری‌های هوشمند در حوزه تجهیزات پزشکی، طراحی تخت‌های بیمارستانی هوشمند می‌تواند نقش مهمی در ارتقای کیفیت مراقبت از بیماران و کاهش بار کاری کادر درمان ایفا کند. هدف این مقاله، ارائه یک طرح مفهومی برای یک تخت هوشمند بیمارستانی با قابلیت پایش مداوم وضعیت بیمار است. در این طرح، تخت هوشمند به گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بتواند علائم حیاتی بیمار از جمله ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن و سطح اشباع اکسیژن خون را دریافت کرده و اطلاعات را به‌صورت بلادرنگ به ایستگاه مرکزی پرستاران ارسال کند. در ساختار پیشنهادی، از مجموعه‌ای از حسگرهای مناسب برای اندازه‌گیری پارامترهای فیزیولوژیکی بیمار استفاده خواهد شد. برخی از این حسگرها با توجه به نوع پارامتر قابل اندازه‌گیری، در بدنه تخت تعبیه می‌شوند و برخی دیگر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر نیازمند اتصال مستقیم به بدن بیمار خواهند بود. همچنین، یک واحد پردازش مرکزی وظیفه دریافت، مدیریت و انتقال اطلاعات به سامانه نظارت پرستاران را بر عهده خواهد داشت. در این طرح، سناریوهای مختلف استقرار حسگرها و روش‌های ارتباطی قابل استفاده بررسی شده و چارچوبی برای انتخاب مناسب‌ترین ساختار از نظر کارایی، سهولت استفاده و قابلیت توسعه ارائه می‌شود. طرح پیشنهادی می‌تواند مبنایی برای توسعه و پیاده‌سازی نسل جدید تخت‌های هوشمند بیمارستانی با قابلیت پایش مستمر بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی باشد.

واژه‌هاي كليدي

تخت هوشمند بیمارستانی، پایش علائم حیاتی، تجهیزات پزشکی هوشمند، حسگرهای پزشکی، پایش بلادرنگ، ایستگاه پرستاران.

۱. مقدمه

پایش مداوم وضعیت بیماران در طول دوره بستری، یکی از مهم‌ترین عوامل در افزایش کیفیت خدمات درمانی و کاهش عوارض ناشی از بیماری محسوب می‌شود. اندازه‌گیری مستمر علائم حیاتی و نظارت بر وضعیت فیزیکی بیمار، امکان تشخیص زودهنگام تغییرات غیرعادی را فراهم کرده و به کادر درمان اجازه می‌دهد پیش از بروز شرایط بحرانی، اقدامات درمانی لازم را انجام دهند. این موضوع علاوه بر افزایش ایمنی بیماران، می‌تواند در کاهش عوارض، کاهش مدت زمان بستری و بهبود مدیریت منابع درمانی نیز مؤثر باشد. از سوی دیگر، حوادثی نظیر سقوط بیمار از تخت، تغییر نامناسب وضعیت بدن و ایجاد زخم بستر از جمله مشکلات رایج در بخش‌های بستری هستند. زخم بستر معمولاً در اثر اعمال فشار طولانی‌مدت بر نقاط خاصی از بدن و کاهش خون‌رسانی به بافت ایجاد می‌شود و می‌تواند روند درمان بیمار را با مشکلات جدی مواجه کند. همچنین، خروج ناخواسته بیمار از تخت، به‌ویژه در سالمندان، بیماران ناتوان یا بیماران بستری در بخش‌های مراقبت ویژه، یکی از عوامل مهم بروز آسیب‌های جسمانی محسوب می‌شود. ازاین‌رو، استفاده از سامانه‌هایی که بتوانند به‌صورت مستمر وضعیت بیمار را پایش کرده و در شرایط غیرعادی هشدارهای لازم را صادر کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است. تخت بیمارستانی یکی از اصلی‌ترین تجهیزات مورد استفاده در مراکز درمانی است و نقش مهمی در مراقبت، آسایش و ایمنی بیماران ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر، پیشرفت فناوری در حوزه حسگرها، سامانه‌های نهفته، ارتباطات بی‌سیم و اینترنت اشیا، زمینه توسعه تخت‌های هوشمند بیمارستانی را فراهم کرده است. این تخت‌ها علاوه بر قابلیت تنظیم الکتریکی بخش‌های مختلف، امکان اندازه‌گیری و پایش برخی علائم حیاتی بیمار، ثبت اطلاعات، تشخیص وضعیت قرارگیری بیمار روی تخت و ارسال داده‌ها به سامانه‌های نظارتی را نیز فراهم می‌کنند.

در تخت‌های هوشمند، حسگرهای مختلف می‌توانند پارامترهایی نظیر ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، سطح اشباع اکسیژن خون، حضور بیمار روی تخت، وضعیت قرارگیری بدن و تلاش بیمار برای ترک تخت را اندازه‌گیری یا تشخیص دهند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده پس از پردازش، از طریق شبکه‌های ارتباطی به ایستگاه مرکزی پرستاران یا سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستان ارسال می‌شود. همچنین در صورت وقوع شرایط غیرعادی، هشدارهای لازم به‌صورت صوتی و تصویری در اختیار کادر درمان قرار می‌گیرد تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، بسیاری از تخت‌های هوشمند موجود هزینه بالایی داشته و وابسته به فناوری‌ها و تجهیزات خارجی هستند. علاوه بر این، در برخی از سامانه‌ها تعداد زیاد حسگرهای متصل به بدن بیمار موجب کاهش راحتی بیمار و افزایش پیچیدگی استفاده از سیستم می‌شود. بنابراین، طراحی یک معماری بومی، توسعه‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه که ضمن حفظ دقت پایش، راحتی بیمار و سهولت استفاده را نیز تأمین کند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مقاله، یک طرح مفهومی برای هوشمندسازی تخت بیمارستانی ارائه می‌شود که در آن با استفاده از ترکیبی از حسگرهای تعبیه‌شده در بدنه تخت و حسگرهای متصل به بدن، امکان پایش مستمر علائم حیاتی و وضعیت فیزیکی بیمار فراهم می‌شود. در ساختار پیشنهادی، اطلاعات اندازه‌گیری‌شده پس از پردازش توسط واحد کنترل مرکزی، از طریق یک بستر ارتباطی بی‌سیم به ایستگاه پرستاران ارسال شده و در صورت بروز شرایط غیرعادی، هشدارهای لازم صادر می‌شود. همچنین، معماری ارائه‌شده به گونه‌ای طراحی شده است که امکان انتخاب حسگرها، فناوری‌های ارتباطی و تجهیزات جانبی متناسب با نیاز مراکز درمانی و محدودیت‌های اجرایی وجود داشته باشد.

در سال‌های اخیر، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه طراحی سامانه‌های هوشمند پایش سلامت مبتنی بر حسگر انجام شده است. این سامانه‌ها با هدف اندازه‌گیری و پایش پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی از جمله ضربان قلب، سیگنال الکتروکاردیوگرام، فشار خون، دمای بدن، سطح اشباع اکسیژن خون، جریان هوای تنفسی، حسگرهای نوری و سامانه‌های تشخیص سقوط بیمار توسعه یافته‌اند. همچنین با پیشرفت فناوری‌های ارتباطی، استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم، اینترنت اشیا و سامانه‌های نهفته در طراحی این تجهیزات گسترش یافته است.

در پژوهش‌های انجام‌شده، هر یک از محققان با توجه به اهداف مورد نظر، معماری‌های متفاوتی را برای سامانه‌های پایش سلامت ارائه کرده‌اند. برخی از این سامانه‌ها تنها بر اندازه‌گیری یک یا چند پارامتر حیاتی تمرکز داشته‌اند، در حالی که در برخی دیگر از چندین میکروکنترلر، ماژول‌های ارتباطی و فناوری‌های مختلف برای جمع‌آوری، پردازش و انتقال اطلاعات استفاده شده است. هر یک از این رویکردها دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود از نظر دقت، پیچیدگی، هزینه، مصرف توان و قابلیت توسعه هستند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در این حوزه، همچنان چالش‌هایی نظیر کاهش هزینه پیاده‌سازی، افزایش قابلیت توسعه، بهبود یکپارچگی اجزای سامانه، کاهش تعداد تجهیزات متصل به بدن بیمار و طراحی معماری‌های بومی متناسب با نیاز مراکز درمانی وجود دارد. ازاین‌رو، ارائه ساختارهای جدید برای تخت‌های هوشمند بیمارستانی همچنان یکی از موضوعات مورد توجه پژوهشگران است. در ادامه، برخی از مهم‌ترین پژوهش‌های مرتبط در این زمینه به‌اختصار مورد بررسی قرار می‌گیرند [۱]-[۱۰].

در کار [1] با اینترنت اشیا (IoT) و مراقبت‌های بهداشتی از طریق حسگرهای علائم حیاتی توزیع‌شده، کمک‌های بهداشتی را در مراحل مختلف مراقبت بهبود می بخشد. در این کار، یک طراحی نوآورانه برای یک سیستم مراقبت‌های بهداشتی سازگار مبتنی بر IoT پیشنهاد شده است تا به صورت بی‌سیم وضعیت بیمار را رصد و طبقه‌بندی کند. معماری پیشنهادی بر چندین حسگر کم‌مصرف و نامحسوس متصل به بدن بیماران و همچنین تخت‌های آنها متمرکز است که شامل گره‌های جمع‌آوری داده متصل به یک دروازه هوشمند است که داده‌ها را جمع‌آوری می‌کند. دروازه هوشمند از طریق تبادل پرونده‌های الکترونیکی سلامت (EHR) با یک سیستم اطلاعات بیمارستانی موجود ادغام می‌شود و داده‌های مربوط به بیمار را به راحتی در سیستم‌هایی که برای متخصصان سلامت آشنا هستند، در دسترس قرار می‌دهد. در کار [۲] مروری بر سیستم‌های تخت هوشمند موجود برای نظارت بر بیمار، پیشگیری از افتادن و زخم بستر از جدیدترین فناوری‌ها انجام شده است و بر ارزیابی سیستم‌های تخت هوشمند که شامل هر نوع ویژگی هوشمندی مانند حسگرها و زیراندازهای حسگر یا بهره‌برداری از الگوریتم‌های یادگیری ماشین (ML) و فناوری بی‌سیم هستند، تمرکز شده است. در [۳] یک سیستم موبایل مبتنی بر اندروید توسعه داده شده است که می‌تواند از راه دور الکتروکاردیوگرام (ECG)، پالس اکسیمتری، ضربان قلب و دمای بدن را کنترل کند. دستگاه Wi-Fi میکروکنترلر برای مدیریت انتقال داده‌های بی‌سیم استفاده می‌شود. یافته‌های بیمار برای استفاده بیشتر در برنامه تلفن همراه در سرور Firebase ذخیره می‌شود. عملکرد دستگاه پیشنهادی بر روی ده تعداد از بیماران مختلف از نظر سن از نظر ضربان در دقیقه ((BPM، ECG، دما و SpO2 آزمایش شده است. این سیستم از حسگرهای دما، نبض، نوار قلب، فشار خون و پلک زدن چشم استفاده می‌کند. این دستگاه از یک حسگر پالس کوچک استفاده می‌کند که برای ارائه خوانش دقیق و بهینه از نرخ نبض طراحی شده است و یک حسگر دما نیز در آن گنجانده شده است. در [۴] یک سیستم خودکار نظارت و تشخیص وضعیت بیمار مبتنی بر اینترنت اشیا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و ساخته شده است. الگوریتم پیشنهادی که زیربنای سیستم تخت هوشمند است، مبتنی بر یادگیری عمیق است. حرکت و وضعیت بدن بیمار را می‌توان با کمک دستگاه‌های مبتنی بر حسگر پوشیدنی تعیین کرد. در این کار، از یک دستگاه دوربین پروتکل اینترنت برای نظارت بر تخت هوشمند استفاده می‌شود و داده‌های حسگر از پنج نقطه کلیدی تخت هوشمند، اجزای اصلی رویکرد ما هستند. رویکرد شبکه عصبی کانولوشن ماسک ریجن برای استخراج داده‌ها از بسیاری از نواحی مهم بدن بیمار با جمع‌آوری داده‌ها از حسگرها استفاده می‌شود. فاصله و آستانه زمانی برای شناسایی حرکات مرتبط با شرایط عادی یا موارد ناراحت‌کننده استفاده می‌شوند. اطلاعات این مکان‌های کلیدی همچنین برای تعیین وضعیت‌هایی که بیمار در حین درمان روی تخت در آن دراز کشیده است، استفاده می‌شود. حرکت بدن و حالت بدن بیمار به طور مداوم برای هرگونه ناراحتی در صورت وجود، کنترل می‌شود. در [5]، یک بررسی پیشرفته در مورد تخت‌های پزشکی برقی ارائه می شود که نشان‌دهنده‌ی چیزی است که به عنوان زمان «تخت‌های هوشمند» تعریف می‌شود، به عنوان بخشی از یک محیط مراقبت از بیمار که به طور فزاینده‌ای جامع است. نسل جدید تخت‌های پزشکی برقی تعریف شده است و مرحله نهایی جدول زمانی پیشنهادی برای این دستگاه‌ها پوشش داده شده است. ویژگی‌های عملکردی، زیبایی‌شناختی و تعاملی ارائه شده است و بازار جهانی فعلی تخت‌های پزشکی و استانداردهای مرتبط نیز ارزیابی شده‌اند. تخت‌های پزشکی هوشمند، راه‌حل‌های یکپارچه‌ای برای مراقبت، کمک و نظارت بر بیمار هستند که بر اساس یک رویکرد طراحی جامع و چند رشته‌ای بنا شده‌اند. تحقیقات در این زمینه در زمینه پیری جهانی بسیار مهم است و با افزایش فرصت‌ها برای راه‌حل‌های دسترسی، تقویت می‌شود. تخت‌های هوشمند،

که به طور یکپارچه در سیستم مراقبت‌های بهداشتی ادغام می‌شوند، فرصت بی‌نظیری در ایجاد تلاش‌های کارآمدتر برای مراقبان و محیط‌های پاسخگوتر برای بیماران دارند. در [6] یک سیستم نظارت شبانه (eNightLog) برای فراهم کردن محیطی امن برای سالمندان و کاهش بار مراقبتی پیشنهاد شده است. سیستم eNightLog شامل حسگرهای از راه دور، از جمله یک حسگر سه‌بعدی مادون قرمز و حسگرهای باند فوق‌پهن بود. سیستم هشدار توسط نرم‌افزار و الگوریتم سفارشی بر اساس میزان تنفس و وضعیت بدن سالمندان کنترل می‌شد. در [۷] یک سامانه هوشمند پایش سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT) ارائه شده است که امکان جمع‌آوری، پردازش و انتقال اطلاعات بیماران را از طریق شبکه‌های ارتباطی فراهم می‌کند. در این پژوهش، معماری سیستم، اجزای سخت‌افزاری، بستر ارتباطی و نحوه یکپارچه‌سازی داده‌های حسگرها مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که فناوری اینترنت اشیا می‌تواند نقش مهمی در پایش برخط بیماران و افزایش کیفیت خدمات درمانی ایفا کند. با این حال، تمرکز اصلی این پژوهش بر سامانه‌های پایش سلامت بوده و طراحی یک تخت هوشمند بیمارستانی به‌صورت اختصاصی مورد بررسی قرار نگرفته است. در [8]، آخرین پیشرفت‌های حسگرهای پوشیدنی هوشمند برای پایش مداوم سلامت انسان را بررسی شده است. در این مطالعه، انواع حسگرهای زیستی، فناوری‌های ساخت، قابلیت‌های اندازه‌گیری علائم حیاتی و چالش‌های مربوط به دقت، مصرف انرژی و راحتی کاربر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که حسگرهای پوشیدنی نقش مهمی در توسعه سامانه‌های پایش سلامت دارند، اما همچنان موضوع راحتی بیمار و یکپارچه‌سازی این حسگرها با تجهیزات پزشکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در انتخاب حسگرهای مناسب برای تخت‌های هوشمند مورد استفاده قرار گیرد. در [9] مروری جامع بر روش‌های اندازه‌گیری نرخ تنفس به دو شیوه تماسی و بدون تماس ارائه شده است. در این مقاله، فناوری‌های مختلف شامل حسگرهای تماسی، رادارهای مایکروویو، سامانه‌های نوری و روش‌های مبتنی بر پردازش تصویر از نظر دقت، پیچیدگی، هزینه و قابلیت استفاده در محیط‌های درمانی مقایسه شده‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که حسگرهای بدون تماس آسایش بیشتری برای بیمار فراهم می‌کنند، اما در برخی شرایط ممکن است نسبت به حسگرهای تماسی دقت کمتری داشته باشند. این نتایج مبنایی مناسب برای انتخاب سناریوی استقرار حسگرها در تخت هوشمند پیشنهادی فراهم می‌کند. در [10] یک حسگر تنفسی پارچه‌ای مبتنی بر روش اندازه‌گیری فشار خازنی ارائه شده است که قابلیت نصب در منسوجات و تجهیزات خواب را دارد. این حسگر بدون ایجاد مزاحمت برای بیمار، تغییرات ناشی از تنفس را اندازه‌گیری کرده و برای پایش مداوم وضعیت تنفسی مناسب است. نتایج آزمایش‌های انجام‌شده نشان داد که ساختار پیشنهادی از حساسیت و پایداری مناسبی برخوردار بوده و قابلیت استفاده در سامانه‌های پایش سلامت را دارد. این فناوری می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای تعبیه حسگرهای تنفسی در تشک یا بدنه تخت هوشمند مورد استفاده قرار گیرد.

۲. ساختار پیشنهادی تخت هوشمند بیمارستانی پیشنهادی

در این پژوهش، یک معماری مفهومی برای تخت هوشمند بیمارستانی با قابلیت پایش مستمر وضعیت بیمار ارائه می‌شود. هدف از این طرح، ایجاد بستری یکپارچه برای اندازه‌گیری علائم حیاتی، پردازش اطلاعات و ارسال بلادرنگ داده‌ها به ایستگاه مرکزی پرستاران است. در سامانه پیشنهادی، پارامترهایی نظیر ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، سطح اشباع اکسیژن خون و وضعیت حضور بیمار روی تخت توسط مجموعه‌ای از حسگرهای مناسب اندازه‌گیری شده و پس از پردازش توسط واحد کنترل مرکزی، اطلاعات از طریق یک بستر ارتباطی بی‌سیم به ایستگاه پرستاران ارسال می‌شود. در این معماری، با توجه به نوع پارامتر مورد اندازه‌گیری، دو روش برای استقرار حسگرها در نظر گرفته شده است. در روش نخست، برخی حسگرها در بدنه یا تشک تخت تعبیه می‌شوند تا بدون ایجاد مزاحمت برای بیمار، اطلاعاتی نظیر حضور بیمار، تغییر وضعیت بدن و برخی پارامترهای فیزیولوژیکی را اندازه‌گیری کنند. در روش دوم، حسگرهایی که برای اندازه‌گیری دقیق‌تر نیازمند تماس مستقیم با بدن هستند، به بدن بیمار متصل می‌شوند. ترکیب این دو روش ضمن حفظ دقت اندازه‌گیری، راحتی بیمار را نیز افزایش می‌دهد. هوشمندی تخت پیشنهادی در دو سطح تعریف می‌شود. سطح نخست مربوط به استفاده از حسگرهای تعبیه‌شده در ساختار تخت برای پایش وضعیت بیمار و محیط اطراف تخت است. سطح دوم شامل دریافت اطلاعات از حسگرهای متصل به بدن، پردازش داده‌ها، انتقال اطلاعات به ایستگاه مرکزی پرستاران و تولید هشدار در شرایط غیرعادی

است. این دو سطح در کنار یکدیگر، امکان پایش مستمر و هوشمند وضعیت بیمار را فراهم می‌کنند. فرآیند طراحی سامانه با شناسایی نیازهای کاربران شامل پزشکان، پرستاران و بیماران آغاز می‌شود. پس از تعیین نیازهای عملکردی، معماری سخت‌افزاری و ارتباطی سامانه طراحی شده و نوع حسگرها، واحد پردازش مرکزی، ماژول‌های ارتباط بی‌سیم و سامانه هشدار متناسب با نیاز کاربرد انتخاب می‌شوند. در ادامه، طراحی مدارهای واسط حسگرها، سامانه جمع‌آوری داده، بخش پردازش اطلاعات و نمایش وضعیت بیمار انجام می‌شود. همچنین در این مرحله، سناریوهای مختلف استقرار حسگرها و روش‌های ارتباطی مورد بررسی قرار می‌گیرند تا مناسب‌ترین ساختار از نظر دقت، قابلیت توسعه، مصرف توان، هزینه و سهولت استفاده انتخاب شود.

معماری پیشنهادی به‌صورت ماژولار طراحی شده است؛ به این معنا که با توجه به نیاز هر مرکز درمانی، امکان افزودن یا حذف حسگرها، تغییر فناوری ارتباطی، توسعه قابلیت‌های نرم‌افزاری و اتصال تجهیزات جانبی وجود دارد. این ویژگی موجب می‌شود سامانه قابلیت انطباق با شرایط مختلف بیمارستان‌ها و توسعه در آینده را داشته باشد.

شکل ۱ معماری کلی تخت هوشمند بیمارستانی پیشنهادی را نشان می‌دهد. در این ساختار، هدف اصلی ایجاد بستری یکپارچه برای جمع‌آوری، پردازش و انتقال پیوسته اطلاعات حیاتی بیمار به ایستگاه مرکزی پرستاران است تا امکان پایش لحظه‌ای وضعیت بیمار فراهم شود. در سمت چپ شکل، حسگرهای مورد استفاده در سامانه در دو گروه مجزا نمایش داده شده‌اند. گروه نخست شامل حسگرهای متصل به بدن بیمار است که برای اندازه‌گیری مستقیم پارامترهای فیزیولوژیکی نظیر فعالیت الکتریکی قلب، فشار خون، سطح اشباع اکسیژن خون و دمای بدن به کار می‌روند. این حسگرها به دلیل نیاز به تماس مستقیم با بدن، اطلاعات حیاتی را با دقت مناسب دریافت می‌کنند. گروه دوم شامل حسگرهای تعبیه‌شده در بدنه تخت است که بدون نیاز به اتصال مستقیم به بیمار، اطلاعاتی مانند وضعیت حضور بیمار روی تخت، موقعیت بدن، حرکت بیمار، وزن و توزیع فشار را اندازه‌گیری می‌کنند. این اطلاعات علاوه بر کمک به پایش وضعیت بیمار، می‌تواند در تشخیص تغییر وضعیت، جلوگیری از زخم بستر، تشخیص خروج ناخواسته بیمار از تخت و افزایش ایمنی بیماران مورد استفاده قرار گیرد. تمامی اطلاعات تولیدشده توسط حسگرهای مختلف به واحد پردازش مرکزی ارسال می‌شوند. این واحد وظیفه تجمیع داده‌ها، مدیریت اطلاعات، پردازش اولیه و آماده‌سازی داده‌ها برای انتقال به سامانه نظارتی را بر عهده دارد. همچنین امکان افزودن الگوریتم‌های تحلیل داده، تشخیص شرایط غیرعادی و تولید هشدارهای هوشمند نیز در این بخش قابل پیش‌بینی است. پس از پردازش، داده‌ها از طریق یک بستر ارتباطی بی‌سیم و شبکه داخلی یا اینترنت امن به ایستگاه مرکزی پرستاران منتقل می‌شوند. استفاده از ارتباط بی‌سیم موجب کاهش سیم‌کشی، افزایش انعطاف‌پذیری در استقرار تخت‌ها و امکان توسعه سامانه در بخش‌های مختلف بیمارستان خواهد شد. در سمت راست شکل، ایستگاه مرکزی پرستاران نمایش داده شده است. در این بخش، اطلاعات دریافتی از تخت هوشمند به‌صورت بلادرنگ در قالب یک داشبورد گرافیکی نمایش داده می‌شود. پرستاران و کادر درمان می‌توانند بدون حضور مداوم در کنار تخت بیمار، وضعیت علائم حیاتی، شرایط قرارگیری بیمار روی تخت و سایر اطلاعات مرتبط را مشاهده و کنترل کنند. در صورت تشخیص شرایط غیرعادی یا عبور هر یک از پارامترهای حیاتی از حدود تعیین‌شده، سامانه می‌تواند هشدارهای لازم را به‌صورت دیداری یا شنیداری در ایستگاه پرستاران ایجاد کند تا اقدامات درمانی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. در پایین شکل نیز جریان کلی عملکرد سامانه نمایش داده شده است. این فرآیند از مرحله جمع‌آوری داده توسط حسگرها آغاز شده، پس از پردازش در واحد مرکزی، از طریق شبکه ارتباطی به ایستگاه پرستاران منتقل شده و در نهایت به نمایش اطلاعات و تولید هشدار در شرایط بحرانی منتهی می‌شود. این معماری مفهومی، چارچوبی برای طراحی نسل جدید تخت‌های هوشمند بیمارستانی فراهم می‌کند که قابلیت توسعه و تجهیز به حسگرها و فناوری‌های مختلف را متناسب با نیاز مراکز درمانی خواهد داشت.




شکل ۱: طرح کلی تخت هوشمند بیمارستانی.

شکل ۲ ساختار کلی سامانه هوشمند تخت بیمارستانی پیشنهادی را نشان می دهد. سامانه پیشنهادی تخت هوشمند بیمارستانی از پنج بخش اصلی تشکیل شده است که به‌صورت هماهنگ وظیفه پایش وضعیت بیمار، پردازش اطلاعات و اطلاع‌رسانی به کادر درمان را بر عهده دارند. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

1. **واحد پردازش مرکزی:** هسته اصلی سامانه بوده و وظیفه دریافت اطلاعات از حسگرها، پردازش داده‌ها، مدیریت عملکرد سامانه، کنترل تجهیزات جانبی و ارسال اطلاعات به ایستگاه مرکزی پرستاران را بر عهده دارد.
2. **حسگرهای اندازه‌گیری علائم حیاتی و وضعیت بیمار:** بخش شامل مجموعه‌ای از حسگرهای مورد نیاز برای اندازه‌گیری پارامترهای مختلف بیمار نظیر ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، سطح اشباع اکسیژن خون (SpO_2) و همچنین حسگرهای تشخیص وضعیت بیمار روی تخت، مانند حسگر فشار (پد فشاری) برای تشخیص تلاش بیمار جهت ترک تخت، می‌شود. با توجه به نوع پارامتر مورد اندازه‌گیری، برخی حسگرها در بدنه یا تشک تخت تعبیه می‌شوند و برخی دیگر برای اندازه‌گیری دقیق‌تر، به‌صورت مستقیم با بدن بیمار در تماس خواهند بود.
3. **واحد ارتباطات بی‌سیم:** این بخش وظیفه انتقال داده‌های پردازش‌شده از تخت هوشمند به ایستگاه مرکزی پرستاران را از طریق فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم بر عهده دارد. استفاده از ارتباط بی‌سیم موجب کاهش سیم‌کشی، افزایش انعطاف‌پذیری در استقرار تخت‌ها و امکان توسعه سامانه در بخش‌های مختلف بیمارستان می‌شود.

4. **سیستم هشدار:** ین واحد در صورت تشخیص شرایط غیرعادی یا خروج هر یک از پارامترهای حیاتی از محدوده مجاز، هشدارهای لازم را به‌صورت صوتی و تصویری تولید می‌کند. هشدارهای صوتی از طریق سامانه هشداردهنده و هشدارهای تصویری از طریق نمایشگر ایستگاه مرکزی پرستاران در اختیار کادر درمان قرار می‌گیرند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.
5. **واحد کنترل تجهیزات جانبی:** این بخش شامل مجموعه‌ای از رله‌ها یا عملگرهای کنترلی است که امکان فعال یا غیرفعال کردن تجهیزات جانبی متصل به تخت را فراهم می‌کنند. این تجهیزات می‌توانند بسته به نیاز مرکز درمانی شامل روشنایی، تجهیزات کمکی، سامانه‌های حفاظتی یا سایر تجهیزات الکترونیکی باشند.

در این معماری، واحد پردازش مرکزی پس از دریافت داده‌های خام از حسگرهای مختلف، اطلاعات را پردازش کرده و نتایج را به ایستگاه مرکزی پرستاران ارسال می‌کند. در ایستگاه پرستاری، وضعیت لحظه‌ای بیمار بر روی نمایشگر قابل مشاهده بوده و در صورت وقوع شرایط بحرانی، هشدارهای لازم به کادر درمان اعلام می‌شود.



شکل ۲: ساختار کلی سامانه هوشمند تخت بیمارستانی پیشنهادی.

پیشرفت فناوری‌های حسگر، سامانه‌های نهفته، ارتباطات بی‌سیم و اینترنت اشیا، زمینه توسعه نسل جدیدی از تخت‌های هوشمند بیمارستانی را فراهم کرده است. این تخت‌ها علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای استراحت بیمار، قابلیت پایش مداوم وضعیت بیمار و ثبت خودکار اطلاعات پزشکی را نیز در اختیار کادر درمان قرار می‌دهند. در یک تخت هوشمند، پارامترهای حیاتی مانند ضربان قلب، فشار خون، دمای بدن، سطح اشباع اکسیژن خون(SpO_2)، وزن بیمار و سایر اطلاعات مرتبط با وضعیت بیمار به‌طور مستمر اندازه‌گیری و ثبت می‌شوند. همچنین اطلاعاتی نظیر حضور یا عدم حضور بیمار روی تخت، تعداد دفعات ترک تخت، تغییر وضعیت بدن و سایر رویدادهای مرتبط نیز قابل پایش هستند. داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط حسگرها پس از پردازش، به‌صورت بلادرنگ از طریق یک شبکه ارتباطی بی‌سیم به ایستگاه مرکزی پرستاران یا سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستان منتقل می‌شوند. این قابلیت امکان نظارت پیوسته بر وضعیت بیماران را بدون نیاز به حضور دائمی کادر درمان در کنار تخت فراهم کرده و موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بهبود کیفیت مراقبت‌های درمانی می‌شود.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های تخت‌های هوشمند، تولید هشدار در شرایط غیرعادی است. در صورتی که هر یک از پارامترهای حیاتی بیمار از محدوده مجاز خارج شود یا بیمار بدون مجوز اقدام به ترک تخت کند، سامانه می‌تواند هشدارهای صوتی و تصویری را برای کادر درمان ارسال کند. این هشدارها امکان واکنش سریع به شرایط اضطراری را فراهم کرده و احتمال بروز حوادثی مانند سقوط بیمار، تأخیر در رسیدگی یا تشدید وضعیت جسمانی وی را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، تخت هوشمند می‌تواند بر اساس تنظیمات از پیش تعریف‌شده، برخی عملکردهای خودکار مانند کنترل وضعیت تخت یا ارسال پیام‌های هشدار را نیز اجرا کند.

با وجود مزایای فراوان، امنیت اطلاعات و حفظ حریم خصوصی بیماران یکی از مهم‌ترین چالش‌های طراحی این سامانه‌ها محسوب می‌شود. اطلاعات پزشکی بیماران از حساس‌ترین داده‌های موجود در مراکز درمانی هستند و هرگونه دسترسی غیرمجاز به این اطلاعات می‌تواند پیامدهای جدی به همراه داشته باشد. ازاین‌رو، طراحی سامانه‌های تخت هوشمند باید همراه با استفاده از سازوکارهای مناسب امنیت سایبری، احراز هویت کاربران، رمزنگاری اطلاعات، کنترل دسترسی و ارتباطات امن انجام شود. همچنین به‌کارگیری شبکه‌های اختصاصی یا زیرساخت‌های ارتباطی ایمن در مراکز درمانی می‌تواند احتمال نفوذ و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات بیماران را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. در مجموع، تخت‌های هوشمند بیمارستانی را می‌توان یکی از اجزای مهم بیمارستان‌های هوشمند آینده دانست که با ترکیب فناوری‌های حسگری، پردازش داده، ارتباطات بی‌سیم و سامانه‌های هوشمند، نقش مؤثری در افزایش کیفیت مراقبت از بیماران، کاهش بار کاری کادر درمان، ارتقای ایمنی بیماران و بهبود مدیریت اطلاعات پزشکی ایفا خواهند کرد.

۲/۱. نحوه نصب سنسورها

یکی از مهم‌ترین مراحل در طراحی تخت هوشمند، تعیین محل مناسب نصب حسگرهای اندازه‌گیری علائم حیاتی است. محل استقرار هر حسگر باید به گونه‌ای انتخاب شود که ضمن حفظ دقت اندازه‌گیری، کمترین میزان مزاحمت و محدودیت را برای بیمار ایجاد کند. از آنجا که پارامترهای مختلف فیزیولوژیکی دارای شرایط اندازه‌گیری متفاوتی هستند، نحوه نصب حسگرها می‌تواند با توجه به نوع کاربرد، سطح دقت موردنیاز و امکانات موجود تغییر کند. در این پژوهش، دو سناریوی کلی برای استقرار حسگرها پیشنهاد می‌شود.

حالت اول: استفاده از حسگرهای تعبیه‌شده در تخت همراه با حسگرهای متصل به بدن


در این سناریو، هدف آن است که تا حد امکان حسگرها در بدنه تخت یا تشک تعبیه شوند تا نیاز به اتصال تجهیزات متعدد به بدن بیمار کاهش یابد و راحتی بیمار افزایش پیدا کند. با این حال، برای پارامترهایی که اندازه‌گیری آن‌ها نیازمند تماس مستقیم با بدن است، از حسگرهای پوشیدنی یا حسگرهای متصل به بدن نیز استفاده خواهد شد. به‌عنوان نمونه، برای اندازه‌گیری ضربان قلب می‌توان در دسته تخت یک محفظه یا نگهدارنده‌ای با طراحی مناسب تعبیه کرد تا بیمار تنها با قرار دادن مچ دست (و در برخی کاربردها مچ پا)، امکان اندازه‌گیری ضربان قلب و شکل موج آن را بدون نیاز به نصب تجهیزات اضافی روی بدن داشته باشد. همچنین برای اندازه‌گیری دمای بدن، می‌توان از حسگرهای تعبیه‌شده در سطح تخت یا تشک استفاده کرد تا در اثر تماس بدن بیمار با سطح تخت، دمای تقریبی بدن اندازه‌گیری

شود. در صورت نیاز به اندازه‌گیری دقیق‌تر، استفاده از حسگر دمای متصل به بدن نیز قابل پیش‌بینی است. علاوه بر این، حسگرهای تشخیص حضور بیمار، حسگرهای فشار یا پدهای فشاری می‌توانند در زیر تشک نصب شوند تا حضور یا عدم حضور بیمار، تغییر وضعیت بدن یا تلاش بیمار برای ترک تخت را تشخیص داده و در صورت لزوم هشدارهای لازم را صادر کنند.

حالت دوم: استفاده از حسگرهای بدون تماس

در این حالت، اندازه‌گیری برخی علائم حیاتی با استفاده از حسگرهای بدون تماس انجام می‌شود. یکی از گزینه‌های مناسب، استفاده از بیوحسگرهای مبتنی بر فناوری رادار مایکروویو است که در قسمت بالای تخت یا در ساختار آن نصب شده و بدون تماس مستقیم با بدن بیمار قادر به استخراج برخی پارامترهای حیاتی مانند نرخ تنفس، ضربان قلب و حرکات بدن هستند. مهم‌ترین مزیت این روش، افزایش راحتی بیمار، حذف تجهیزات متصل به بدن و کاهش محدودیت‌های حرکتی است. با این حال، دقت اندازه‌گیری این حسگرها ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند فاصله حسگر تا بیمار، وضعیت قرارگیری بدن، حرکت بیمار و شرایط محیطی قرار گیرد و در برخی کاربردها نسبت به حسگرهای تماسی دقت کمتری داشته باشد. ازاین‌رو، انتخاب میان حسگرهای تماسی و بدون تماس به نوع کاربرد، سطح دقت موردنیاز و شرایط بیمار بستگی خواهد داشت.

شکل ۳ ساختار کلی تخت هوشمند پیشنهادی و نحوه استقرار حسگرها را نشان می‌دهد. همان‌گونه که در این شکل مشاهده می‌شود، بخشی از حسگرها در بدنه یا تشک تخت تعبیه شده‌اند و بخشی دیگر، متناسب با نوع پارامتر مورد اندازه‌گیری، به‌صورت مستقیم با بدن بیمار در تماس هستند. بر این اساس، هوشمندی تخت پیشنهادی در دو سطح قابل تعریف است. سطح نخست به بهره‌گیری از حسگرهای یکپارچه در ساختار تخت برای پایش وضعیت بیمار و محیط تخت اختصاص دارد و سطح دوم به دریافت اطلاعات از حسگرهای متصل به بدن، پردازش داده‌ها، انتقال اطلاعات به ایستگاه مرکزی پرستاران و ایجاد هشدار در شرایط غیرعادی مربوط می‌شود. ترکیب این دو سطح، بستری یکپارچه برای پایش مستمر بیماران، افزایش ایمنی، کاهش بار کاری کادر درمان و بهبود کیفیت خدمات مراقبتی فراهم می‌کند.



شکل ۳: ساختار کلی تخت هوشمند پیشنهادی با سنسورهای بکار رفته در بدنه آن.

۳. نتیجه گیری

در این مقاله، یک طرح مفهومی برای هوشمندسازی تخت‌های بیمارستانی با هدف پایش مستمر وضعیت بیماران ارائه شد. سامانه پیشنهادی با بهره‌گیری از حسگرهای مناسب برای اندازه‌گیری علائم حیاتی و وضعیت فیزیکی بیمار، امکان جمع‌آوری، پردازش و ارسال اطلاعات به ایستگاه مرکزی پرستاران را فراهم می‌کند. در این ساختار، اطلاعات هر بیمار به‌صورت برخط بر روی نمایشگر ایستگاه پرستاران نمایش داده می‌شود و در صورت نیاز، امکان نمایش اطلاعات در کنار تخت بیمار نیز وجود دارد. استفاده از این سامانه می‌تواند ضمن کاهش نیاز به مراجعه مکرر پرستاران به بالین بیمار، امکان پایش پیوسته وضعیت بیماران را فراهم کرده و در صورت بروز شرایط غیرعادی، از طریق هشدارهای صوتی و تصویری، کادر درمان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن مطلع سازد. این قابلیت می‌تواند موجب افزایش سرعت واکنش در شرایط اضطراری، ارتقای ایمنی بیماران و بهبود کیفیت خدمات درمانی شود. یکی از ویژگی‌های اصلی طرح پیشنهادی، ارائه یک معماری بومی و توسعه‌پذیر برای طراحی تخت هوشمند بیمارستانی است که امکان استفاده از تجهیزات و فناوری‌های قابل دسترس در داخل کشور را فراهم می‌کند. همچنین، ساختار پیشنهادی انعطاف‌پذیر بوده و با توجه به نیاز مراکز درمانی، امکان استفاده از ترکیب‌های مختلف حسگرها، روش‌های ارتباط بی‌سیم و تجهیزات جانبی در آن وجود دارد. این ویژگی، زمینه انتخاب مناسب‌ترین پیکربندی از نظر کارایی، قابلیت اطمینان و هزینه را فراهم می‌سازد. در ادامه این پژوهش، می‌توان با انتخاب و ارزیابی حسگرهای مناسب، طراحی سخت‌افزار و نرم‌افزار سامانه، پیاده‌سازی نمونه اولیه و ارزیابی عملکرد آن در محیط‌های درمانی، گام‌های لازم را برای توسعه عملی تخت هوشمند بیمارستانی برداشت.

منابع

[1] Fernanda Fama, Jose N. Faria, David Portugal, “An IoT-based interoperable architecture for wireless biomonitoring of patients with sensor patches”, Internet of Things, Vol. 19, 2022.

[2] Evaggelos Karvounis, Sofia Polymeni, Markos Tsipouras, Kyriakos Koritsoglou and Dimitrios Tzovaras, “Smart Beds and Bedding Surfaces for Personalized Patient Care: A Review”, 6th South-East Europe Design Automation, Computer Engineering, Computer Networks and Social Media Conference (SEEDA-CECNSM), Preveza, Greece, 2021.

[3] Madallah Alruwaili, Muhammad Hameed Siddiqi, Kamran Farid, Mohammad Azad,Saad Alanazi, Asfandyar Khan and Abdullah Khan, “A Health Monitoring System Using IoT-Based Android Mobile Application”, Computer Systems Science and Engineering journal, vol.47, no.2, 2023.

[4] Sarra Ayouni, Mohamed Maddeh, Shaha Al-Otaibi, Malik Bader Alazzam, Nazik Alturki and Fahima Hajjej, “Development of a Smart Hospital Bed Based on Deep Learning to Monitor Patient Conditions”, Journal of Disability Research, Vol. 2 No. 2, 2023.

[5] Ignacio Ghersi, Mario Marino, and Monica Teresita Miralles, “Smart medical beds in patient-care environments of the twenty-first century: a state-of-art survey”, BMC Medical Informatics and Decision Making, Vol. 18, 2018.

[6] James Chung-Wai Cheung, Eric Wing-Cheong Tam, Alex Hing-Yin Mak,Tim Tin-Chun Chan,Will Po-Yan Lai andYong-Ping Zheng, “Night-Time Monitoring System (eNightLog) for Elderly Wandering Behavior”, Sensors, Vol. 21, 2021.

[۷] Islam, M., Rahaman, A., R. Islam,, Development of Smart Healthcare Monitoring System in IOT Environment, Springer Nature Singapore Pte, Ltd., 2020.

[۸] Madhusudan B. Kulkarni , Sivakumar Rajagopal, Beatriz Prieto-Simon, Brian W. Pogu, “Recent advances in smart wearable sensors for continuous human health monitoring”, Talanta 272 (2024) 125817, pp. 1-19.

[۹] Ali, M., Elsayed, A., Mendez, A., Savaria, Y., Sawan, M., Contact and Remote Breathing Rate Monitoring Techniques: A Review, IEEE Sensors Journal, Vol. 21, No. 13, 2021, pp. 14569-14586.

[۱۰] Se Dong Min, Yonghyeon Yun, and Hangsik Shin, “Simplified Structural Textile Respiration Sensor based on Capacitive Pressure Sensing Method”, IEEE Sensors Journal, Vol. 14, No. 9, 2014, pp. 3245- 3251.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل رفتار تخریب ساختاری واشر آب‌بندی شیر فوران‌گیر ضربه‌ای با قطر متغیر به کمک مدل المان محدود سه بعدی

آرمان ربیعی فر

استادیار، مدرس دپارتمان مهندسی فناوری مکانیک ماشین افزار، ایران، تهران
دانشگاه جامع علمی کاربردی، مرکز آموزشی علمی کاربردی تشکیلات خانه کارگر ساوجبلاغ، a.rabieifar@uast.ac.ir

چکیده

شیرهای فوران گیر ضربه‌ای با دهانه متغیر، از جمله قطعات مهم در عملیات حفاری نفت و گاز هستند که اطمینان از آب‌بندی آنها تحت بارگذاری‌های مکانیکی پیچیده و محدوده وسیع دمایی، مستقیماً بر ایمنی عملیات حفاری اثر می‌گذارد. در این تحقیق، یک مدل المان محدود سه‌بعدی، همراه با آزمایش‌های کشش در بازه دمای ۶- تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد برای بررسی رفتار واشر آب‌بندی از جنس لاستیک نیتریل انجام و اثرات ابعاد و دمای لوله حفاری بر تنش تماسی و تنش فون میسز تولید شده، تجزیه و تحلیل شد. بر این اساس، شعاع انحنای سطح آب‌بندی قوسی، ضخامت شانه واشر و زاویه پخ شانه واشر به عنوان متغیرهای طراحی انتخاب و ساختار واشر با استفاده از روش سطح پاسخ بهینه شد. نتایج نشان داد که افزایش قطر لوله حفاری، تمرکز تنش موضعی را تشدید کرده و خطر آسیب را افزایش می‌دهد. دما به شدت بر توزیع تنش فصل مشترکی تأثیر می‌گذارد: دمای بالا، تنش تماسی را یکنواخت‌تر می‌کند، در حالی که دمای پایین، تمرکز تنش موضعی را افزایش داده و خطر تخریب آب‌بندی را افزایش می‌دهد. ساختار بهینه‌شده، با شعاع انحنای ۵۸ میلی‌متر، ضخامت شانه ۸ میلی‌متر و زاویه پخ شانه ۶۰ درجه، توزیع تنش تماسی را بهبود بخشید و با کنترل مقدار تنش، مقاومت خستگی واشر را ارتقا داد.

واژه‌های کلیدی

شیرهای فوران گیر ضربه‌ای با دهانه متغیر، واشر آب‌بندی، المان محدود، اثرات دما.

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر، با پیشرفت اکتشاف نفت و گاز، فوران‌گیرهای ضربه‌ای رایج که تنها یک اندازه قطر را آب‌بندی می‌کنند، در برآورده کردن الزامات عملیاتی کافی نبوده‌اند [Kong et al., 2023 و Ni et al., 2022]. در مقابل، فوران‌گیرهای ضربه‌ای با دهانه متغیر قادر به آب‌بندی چندین قطر لوله حفاری در محدوده پارامترهای طراحی خود هستند و به تجهیزات ضروری برای تضمین ایمنی حین فعالیت‌های حفاری تبدیل شده‌اند. این فوران‌گیرها با برخورداری از فشار آب‌بندی بالا و تطبیق‌پذیری در اندازه‌های مختلف، اکنون به طور گسترده در چاه‌های نفت و گاز با فشار بالا مورد استفاده قرار می‌گیرند [Morales et al., 2023]. در شرایط سرویس در میدان، هرگونه نقص در عملکرد فوران‌گیر می‌تواند باعث فوران شده و عواقب فاجعه‌باری مانند تلفات پرسنل، از دست دادن منابع نفت و گاز و آلودگی محیط زیست را به همراه داشته باشد [Meng et al., 2022 و Han et al., 2015]. حین مراحل عملیاتی، فوران‌گیرهای ضربه‌ای با دهانه متغیر در معرض دمای بالای انتهای چاه قرار می‌گیرند. افزایش دما، لغزش و نرم‌شدگی مواد لاستیکی واشر را افزایش داده و منجر به بیرون رانده شدن احتمالی المنت آب‌بندی و در نتیجه خرابی آب‌بند می‌شود [Fu et al., 2021]. شکل ۱الف یک نمونه از خرابی آب‌بندهای لاستیکی در دماهای بالا را نشان می‌دهد.



(الف) (ب) (ج)

شکل ۱: حالات متداول تخریب آب‌بندی و خستگی بخش آب‌بندی شیر فوران‌گیر ضربه‌ای با دهانه متغیر: (الف) تخریب آب‌بندی در دمای بالا؛ (ب) پارگی قسمت آب‌بند؛ (ج) ترک خوردن قسمت آب‌بند.

واشر آب‌بندی با دهانه متغیر به طور مداوم در معرض بارهای متناوب در یک محیط متشکل از نفت، گاز و آب قرار می‌گیرد و چرخه‌های مکرر آب‌بندی و باز شدن را طی می‌کند [Qiu et al., 2022]. که باعث تخریب خستگی مواد و منجر به پوسته شدن، پارگی یا ترک خوردگی موضعی و در نهایت باعث خرابی آب‌بندی می‌شود (شکل‌های ۱ب و ۱ج).

برای اطمینان از ایمنی تولید نفت و گاز، محققان مطالعات گسترده‌ای روی واشر (بخش آب‌بندی) فوران‌گیر انجام داده‌اند. ژانگت و همکارانش [Zhanget et al., 2024] یک مدل المان محدود از هسته لاستیکی فوران‌گیر مخروطی بر اساس مدل ساختاری یئو ایجاد کردند و دریافتند که دماهای بالا، فشار تماسی و عملکرد آب‌بندی را کاهش می‌دهند. علاوه بر این، آنها هسته لاستیکی، دنده نگهدارنده و هندسه پیستون را برای بهبود قابلیت آب‌بندی در دمای بالا بهینه کردند. وان و همکارانش [Wan et al., 2024] یک مدل المان محدود از بخش آب‌بندی فوران‌گیر ایجاد کردند و از تکنیک نفوذ فشار سیال برای محاسبه توزیع فشار تماسی بین

بخش آب‌بندی و لوله حفاری استفاده کردند. هه و همکارانش [He et al., 2020] یک مدل المان محدود برای آب‌بندی دینامیکی فوران‌گیر ارائه دادند و زوایای مخروطی داخلی و خارجی را به منظور افزایش عمر مفید واحد آب‌بند بهینه‌سازی نمودند. لیو و همکارانش [Liu et al., 2023] بر روی تخریب واشرهای بزرگ در فوران‌گیرهای کروی تمرکز کردند. آنها چهار نوع آزمایش شامل کشش، فشار، کشش صفحه‌ای و فشار حجمی انجام دادند و محدودیت‌های هندسی و لهیدگی لاستیک را تحت شرایطی که آب‌بندی انجام نشود، تجزیه و تحلیل کردند. دونگ و همکارانش [Dong et al., 2023] با استفاده از تئوری تغییر شکل زیاد لاستیک و مکانیسم واشر آب‌بندی فوران‌گیر، تغییرات تنش تماسی را حین عبور ابزار از واشر شبیه‌سازی کردند. آنها تشخیص دادند که یک ناحیه حائل آب‌بندی در شانه اتصال تشکیل می‌شود که باعث کاهش شدید تنش تماسی می‌شود و متعاقباً هندسه شانه اتصال لوله را بهینه کردند. هو و همکارانش [Hu et al. 2021] یک مدل المان محدود از واشر در یک فوران‌گیر چرخان ایجاد کردند و اثرات فشار چاه، سرعت گیرش، سرعت حفاری، ضریب اصطکاک و پنج پارامتر ساختاری بر تنش تماسی را تجزیه و تحلیل کردند. علاوه بر این، آنها مکانیسم‌های شکست مانند پارگی، جدا شدن قطعه زبانه در زاویه داخلی، جوانه‌زنی ترک خوردگی خستگی در زاویه داخلی پایینی و چوانه‌زنی و رشد ترک جانبی Y شکل را شناسایی کردند. لی و همکاران [Li et al., 2018] از سایش برای شبیه‌سازی رشد خود به خودی ترک‌ها و پیش‌بینی دقیق شروع تخریب و رفتار پارگی استفاده کردند. آندرجیوف و همکاران [Andrejiova et al., 2018] آزمایش‌های ضربه را انجام دادند و مشخص کردند که ارتفاع سقوط، شکل ضربه‌گیر و وضعیت تسمه به طور قابل توجهی بر احتمال تخریب ناشی از ضربه به تسمه‌های نقاله تأثیر می‌گذارد. ژی و همکاران [Jie et al., 2023] یک مدل عددی از آب‌بند یک فوران‌گیر مخروطی ایجاد کردند و حالت‌های تغییر شکل، توزیع تنش و عملکرد واشر آب‌بندی را حین عملیات آب‌بندی بررسی کردند.

مطالعات پیشین مکانیسم آب‌بندی و طراحی ساختاری واشرهای آب‌بندی شیرهای فوران گیر را بررسی کرده‌اند، اما اکثر تحقیقات موجود بر شرایط کاری محدود متمرکز بوده‌اند و اثرات ترکیبی تغییر دما، اندازه لوله حفاری و پارامترهای ساختاری را بررسی نکرده‌اند. در عین حال، تحقیقات در مورد بهینه‌سازی توامان عملکرد آب‌بندی و میزان تنش تولیدی نبوده است. بنابراین، این تحقیق حاضر ضمن تمرکز بر عملکرد یک واشر آب‌بندی ضربه‌ای با دهانه متغیر، رفتار آب‌بندی و تنش آن را در شرایط مختلف تجزیه و تحلیل و پارامترهای ساختاری کلیدی را برای بهبود پایداری آب‌بندی و کاهش خطر آسیب موضعی بهینه می‌کند.

۲. آزمایش خواص مکانیکی و مدل‌سازی ساختاری ماده لاستیکی

واشر آب‌بندی شیر فوران‌گیر با دهانه متغیر از لاستیک نیتریل ساخته شده است و خواص مکانیکی و عمر خستگی لاستیک برای عملکرد آب‌بندی پایدار شیر با دهانه متغیر بسیار مهم است. لذا آزمایش‌های کشش روی ماده وار آب‌بند در طیف دمایی وسیع انجام و بهینه‌سازی پارامترها برای یک مدل ساختاری بر اساس داده‌های تجربی ارائه می‌شود.

۲/۱. آزمایش خواص مکانیکی ماده لاستیکی


ماده لاستیکی مورد استفاده در این تحقیق، یک لاستیک نیتریل پر شده با کربن سیاه ۶۶ بود که برای شیرهای فوران‌گیر با دهانه متغیر طراحی شده و دارای سختی شُر از ۸۴ تا ۸۸ بود. نمونه‌های دمبلی شکل نوع استاندارد IA مطابق با استاندارد ISO37 [Standards Institution, 2024 British] با استفاده از دستگاه برش قالبی CP-25 ساخته شدند. هندسه نمونه‌ها، دستگاه آزمایش کشش و روش آزمایش در شکل ۲ نشان داده شده است. آزمایش‌های کشش تک‌محوری در دمای بالا با استفاده از دستگاه آزمایش کشش AI-7000SUN/MU مجهز به محفظه دمای بالا و پایین انجام شد. آزمون ها در شش دمای ۶-، ۲۵، ۵۰، ۷۵، ۱۰۰ و ۱۲۰°C انجام شدند و در هر دما، سه نمونه آزمایش شد. قبل از بارگذاری، هر نمونه به مدت ۱۵ دقیقه در دمای هدف نگه داشته شد تا از همدمایی نمونه با محفظه آزمون اطمینان حاصل شود. سرعت کشش ۵۰۰ میلی‌متر بر دقیقه تنظیم شد. در ابتدا، سه چرخه بارگذاری تا کرنش ۴۰٪ انجام شد و پس از آن نمونه در چرخه چهارم تا حد شکست کشیده شد. میانگین نتایج به‌دست‌آمده از سه نمونه در هر دما برای برازش و تحلیل مدل ساختاری استفاده شد.

۲/۲. بهینه‌سازی مدل ساختاری

۱/۲/۲. پردازش داده‌های آزمایش

بر اساس نتایج کششی به‌دست‌آمده در دماهای مختلف، رفتار ساختاری ماده لاستیکی متعاقباً تجزیه و تحلیل و مدل‌سازی شد تا یک مدل ساختاری مناسب تعیین شود. به کمک داده‌های نیرو-جابجایی به‌دست‌آمده از آزمایش مقادیر تنش و کرنش مهندسی محاسبه شدند. همانطور که در شکل ۳ نشان داده شده است، مقایسه منحنی‌های تنش-کرنش کششی ماده لاستیکی در شرایط دمایی مختلف به وضوح نشان می‌دهد که دما به طور قابل توجهی بر خواص مکانیکی آن تأثیر می‌گذارد. با افزایش دما، مدول الاستیک ماده به تدریج کاهش می‌یابد و منجر به نرم شدن لاستیک می‌شود. برعکس، در دماهای پایین‌تر، مدول الاستیک افزایش می‌یابد و ماده سفت‌تر می‌شود.





(الف)



(ج)




(ب)



(د)


شکل ۲. هندسه نمونه لاستیکی، تجهیزات آزمایش و روش آزمایش کشش تحت یک محدوده دمایی وسیع: (الف) ابعاد و ماهیت نمونه دمبلی شکل نوع IA؛ (ب) محفظه آزمایش دمای بالا و پایین؛ (ج) دستگاه آزمایش کشش؛ (د) آزمایش کشش تک محوره نمونه‌های واشر آب‌بندی.



شکل ۳. منحنی خواص مکانیکی کششی تک محوره ماده لاستیکی در محدوده دمایی وسیع.

۲/۲/۲. بهینه‌سازی ساختاری و برازش پارامتر

برای تعیین مناسب‌ترین مدل ساختاری، تحلیل‌های برازش مدل‌های آرودا-بویس [Boyce and Arrida, 2000]، مونی-ریولین [Yao et al., 2023]، نئو-هوکین اُگدن [Destrade et al., 2022 و Kim et al., 2012]، واندروالس [Savkoor, 1995] و یئو [Yeoh, 1993] بر اساس داده‌های آزمایش‌های کشش تک‌محوری انجام شد که نتایج برازش در شکل ۴ ارائه شده است.



شکل ۴. مقایسه نتایج برازش مدل ساختاری الاستیک.

در مقایسه با سایر مدل‌ها، مدل یئو درجه بالاتری از سازگاری را با داده‌های تجربی نشان داد و ویژگی‌های مکانیکی غیرخطی ماده لاستیکی را در بر می‌گرفت. بنابراین، مدل یئو در این مطالعه برای برازش داده‌های آزمایش کشش تک محوره ماده لاستیکی در طیف دمایی وسیع انتخاب و پارامترهای ساختاری الاستیک در جدول ۱ مشخص شدند.

جدول ۱. پارامترهای برازش مدل یئو در محدوده دما گسترده


دما (°C)	C_{10}/MPa	C_{20}/MPa	C_{30}/MPa
-۶	/۳۴۲۶۸۱۵۶ ۳	-۰۲ -۲/۸۵۰۰۶۱۴۱۰E	۲/۶۳۸۵۳۲۱۴۶E-۰۳

۲۵	/۷۳۸۶۲۰۹۰۱	۹/۶۲۴۱۲۱۱۷۷E-۰۲	-۲/۳۹۰۴۴۴۱۸۵E-۰۳
۵۰	۱/۵۱۴۸۴۷۶۲	۸/۶۶۳۳۳۵۰۵۹E-۰۲	-۱/۳۳۸۶۱۴۹۶۳E-۰۳
۷۵	۱/۳۴۳۹۱۰۸۵	۶/۵۲۴۴۱۷۳۴۱E-۰۲	۱/۳۴۵۸۹۳۴۳۹E-۰۳
۱۰۰	/۳۳۵۰۰۰۹۶۱	۳/۰۲۷۴۵۱۱۵۱E-۰۲	۶/۸۹۷۴۱۰۱۵۹E-۰۳
۱۲۰	/۲۲۴۲۷۰۸۶۱	۹/۴۷۲۶۹۴۹۳۲E-۰۲	-۶/۲۶۰۳۹۰۴۴۲E-۰۴

۳. مدل عددی فورانگیر ضربه‌ای با دمای بالا و دهانه متغیر

۳٫۱. اصل آب‌بندی فورانگیر ضربه‌ای با قطر متغیر

با حرکت دریچه فورانگیر، قطعه فلزی به سمت لوله حفاری در داخل چاه رانده می‌شود و شعاع حفره منجر به آب‌بندی لوله حفاری شده و با تشکیل یک مانع فلزی، از بیرون زدن واشر آب‌بندی جلوگیری می‌کند. متعاقباً، واشر آب‌بندی شکاف‌های ایجاد شده توسط حرکت قطعه را پر می‌کند و آب‌بندی کامل چاه را محقق می‌سازد. دنده‌های داخل واشر آب‌بندی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که قطعه را در جای خود محکم کنند و در عین حال امکان حرکت کامل دریچه را فراهم کنند. در طول عملیات، آب‌بندی به کمک ویژگی‌های جریان و تغییر شکل مواد لاستیکی تحت فشار هیدرولیک محقق می‌شود [Achuthan et al., 2021]. فشرده‌گی مواد لاستیکی ناشی از تغییرشکل، جابجایی آنها را به سمت دهانه مرکزی تسهیل و سازگاری واشر آب‌بندی را با لوله‌های حفاری به اندازه‌های تضمین می‌کند (شکل ۵).



(الف) (ب)

(ج)

شکل ۵. تغییرشکل فورانگیر ضربه‌ای با دهانه متغیر در فرآیند آب‌بندی: (الف) آب‌بندی لوله حفاری کوچک؛ (ب) آب‌بندی لوله حفاری بزرگ؛ (ج) جلوگیری از فوران پس از آب‌بندی.

۳/۲. ایجاد مدل المان محدود


یک مدل المان محدود بکار گرفته شد و برای اطمینان از امکان‌پذیری و اعتبار محاسبات مربوط به آب‌بندی فورانگیر با دهانه متغیر، فرضیات زیر با توجه به ویژگی‌های ساختاری واشر آب‌بندی و الزامات محاسباتی اتخاذ شد:

(۱) مواد اجزای فورانگیر ضربه‌ای با دهانه متغیر در سطح ماکروسکوپی همسانگرد و همگن هستند.

(۲) قطعات فلزی به عنوان اجسام صلب در نظر گرفته می‌شوند و تغییر شکل آنها در تأثیر بر خواص مکانیکی ناچیز در نظر گرفته می‌شود.

(۳) فشار کنترل هیدرولیک و فشار چاه اعمال شده بر واشر آب‌بندی ثابت فرض می‌شوند و نوسانات فشار ناچیز و نادیده گرفته می‌شوند.

فورانگیر ضربه‌ای با دهانه متغیر از یک واحد آب‌بندی، واشرها و قطعات فلزی تشکیل شده است. این مدل خواص مکانیکی اساسی واشر آب‌بندی را حفظ می‌کند و در عین حال جزئیات ساختاری، مانند گوشه‌های گرد شده و ساپورت های پشتیبانی را لحاظ می‌کند (شکل ۶الف). اینسرت ها به طور یکنواخت در امتداد سطح آب‌بندی قوس جلویی واشر آب‌بندی چیده شده‌اند.



(ب) (الف)

شکل ۶. مدل المان محدود و مش‌بندی مجموعه فورانگیر با دهانه متغیر: (الف) مدل با دهانه متغیر؛ (ب) مش‌بندی فورانگیر با دهانه متغیر.

قطعه فلزی فورانگیر از جنس فولاد CrMo۳۵ ساخته شده است. با توجه به تفاوت قابل توجه سختی آن نسبت به اجزای اطراف و تمرکز این تحقیق بر عملکرد آب‌بندی واشر، قطعه بفلزی به صورت یک جسم صلب مدل‌سازی شد. لوله حفاری از فولادی با مدول الاستیک ۲۱۰ گیگاپاسکال و ضریب پواسون ۰/۳ تشکیل شده بود. رفتار الاستیک فورانگیر با دهانه متغیر توسط مدل یئو مشخص و پارامترهای برازش مواد در جدول ۱ ارائه شده است. یک قید بین دنده‌های قطعه فلزی و لاستیک اعمال شد. تماس بین واشر آب‌بندی و لوله حفاری به صورت لغزش محدود تعریف شد. برای اطمینان از دقت مدل و همچنین حفظ راندمان مش‌بندی، واشر آب‌بندی به چندین جزء که از طریق قیدهای پیوندی متصل شده‌اند، تقسیم شد. از المان‌های شش وجهی خطی با انتگرال کاهش یافته و کنترل ساعت شنی (C3D8R) استفاده شد. قطعه فلزی الحاقی در ماژول قطعات به سه جزء پیوندی - یعنی یک صفحه پشتی بالایی، یک صفحه پشتی پایینی و یک دنده میانی - تقسیم شد که به طور مستقل مش بندی شده و متعاقباً برای تجزیه و تحلیل به هم متصل شدند. دنده میانی در داخل واشر آب‌بندی تعبیه شد و به صورت متصل قابل حرکت بود. رابط بین


آنها از طریق یک قید پیوندی اعمال شد. اصلاح موضعی مش در نواحی بحرانی برای افزایش دقت انجام شد. واشر آب‌بندی و لوله حفاری با المان‌های جامد C3D8R گسسته‌سازی شدند. قطعه فلزی الحاقی و مندرل فولادی به صورت اجسام صلب محدود شده و با المان‌های C3D4 مش‌بندی شدند. در مجموع ۲۴۱۷۲۴ المان محدود تولید شد که شامل ۱۱۵۳۰۲ برای واشر آب‌بندی، ۹۰۷۲ برای لوله حفاری و ۹۱۰۵۴ برای قطعه فلزی الحاقی بود (شکل ۶ب).

۳٫۳. شرایط مرزی


تحلیل المان محدود برای شبیه‌سازی دقیق شرایط عملیاتی فوران‌گیر با دهانه متغیر در طول عملیات انجام شد. هسته فولادی در جهات x و z مهار شد و امکان جابجایی فقط در امتداد محور بسته شدن (y) فراهم شد. صفحات نگهدارنده جانبی و لوله حفاری ثابت شدند و جابجایی در سطوح بالایی و پایینی واشر آب‌بندی در جهت z محدود شد. در ابتدا، فشار کنترل هیدرولیکی در طول بسته شدن چاه اعمال شد. سپس، فشار چاه ۳۵ مگاپاسکال بر روی هر دو انتها و بر روی ناحیه بیرون‌زده پایینی فوران‌گیر با دهانه متغیر اعمال شد. بر اساس قطر پیستون فوران‌گیر ضربه‌ای، حداکثر نیروی بسته شدن هیدرولیکی ۴۰۰ کیلونیوتن در طول یک ثانیه اعمال شد، در حالی که حداکثر فشار چاه ۳۵ مگاپاسکال در طول دو ثانیه افزایش یافت. فشار کنترل هیدرولیکی با دامنه پله‌ای هموار پیاده‌سازی شد. تاریخچه بار هموار شده مربوطه در شکل ۷ نشان داده شده است.

۴٫۳. اعتبارسنجی تجربی مدل اجزای محدود


برای اعتبارسنجی مدل اجزای محدود، آزمایش آب‌بندی هیدرواستاتیک روی فوران‌گیر با دهانه متغیر انجام شد. فشار هیدرولیکی از طریق یک سیلندر هیدرولیک برای بستن فوران‌گیر و آب‌بندی حلقه چاه اعمال شد. فشار حلقوی متعاقباً به ۳۵ مگاپاسکال افزایش یافت، بدون اینکه هیچ نشتی قابل مشاهده‌ای در طول فرآیند مشاهده شود. داده‌های آزمایش هیدرواستاتیک، مسیر استخراج تنش تماسی و توزیع تنش تماسی مورد استفاده برای اعتبارسنجی مدل در شکل ۸ ارائه شده است.




شکل ۷. منحنی‌های بارگذاری فشار کنترل هیدرولیکی و فشار درون چاهی.



(الف)



(ب)



(ج)

شکل ۸. اعتبارسنجی تجربی مدل اجزای محدود: (الف) داده‌های آزمایش آب‌بندی هیدرواستاتیک؛ (ب) مسیر استخراج تنش تماسی در سطح مشترک آب‌بندی جلویی؛ (ج) توزیع تنش تماسی در امتداد مسیر آب‌بندی تحت فشار کنترل هیدرولیکی ۱۰ مگاپاسکال.


تنش تماسی در نقاط اندازه‌گیری محیطی ۱ تا ۴ روی سطح آب‌بندی جلویی بین واشر آب‌بندی و لوله حفاری ۵ اینچی، همانطور که در شکل ۸ب نشان داده شده است، استخراج شد. شکل ۸ج توزیع تنش تماسی را در امتداد سطح آب‌بندی قوسی شکل تحت فشار کنترل هیدرولیکی ۱۰ مگاپاسکال نشان می‌دهد. حداقل تنش تماسی در طول مسیر ۳۸/۸۶ مگاپاسکال بود و به عنوان مقدار آب‌بندی مؤثر فوران‌گیر در نظر گرفته شد. مقایسه بین تنش تماسی مؤثر به‌دست‌آمده از تحلیل اجزای محدود و نتایج تجربی، خطای ۵/۳۱% را نشان داد که در محدوده تلرانس‌های مهندسی قابل قبول است و دقت مدل اجزای محدود توسعه‌یافته در این مطالعه را تأیید می‌کند.

۴. اثرات اندازه و دمای لوله حفاری بر عملکرد فوران‌گیر با دهانه متغیر

۴/۱. تحلیل تطبیق‌پذیری هندسه قطر متغیر


۴.۱.۱. تأثیر ابعاد لوله حفاری بر عملکرد واشر آب‌بندی

این بخش عملکرد فوران‌گیر با دهانه متغیر را از سه منظر تجزیه و تحلیل می‌کند: اندازه لوله حفاری، دما و پارامترهای ساختاری کلیدی مؤثر بر آب‌بندی و توزیع تنش. شکل ۹ توزیع تنش تماسی برای فوران‌گیر با دهانه متغیر را در طول آب‌بندی لوله‌های حفاری ۳/۵ تا ۵ اینچی از طریق شبیه‌سازی‌های المان محدود انجام شده در فشار کنترل هیدرولیکی ۱۰ مگاپاسکال نشان می‌دهد. تنش تماسی روی سطح آب‌بندی جلویی غیر یکنواخت است. برای لوله حفاری ۳/۵ اینچی، حداکثر تنش تماسی در صفحه آب‌بندی به ۵۸ مگاپاسکال می‌رسد، در حالی که حداقل مقدار در جاهای دیگر تقریباً ۳۱ مگاپاسکال است. افزایش فشار آب‌بندی عمدتاً در انتهای صفحه سطح آب‌بندی جلویی متمرکز است.



شکل ۹. توزیع تنش تماسی فوران‌گیر ضربه‌ای با قطر متغیر هنگام آب بندی لوله های حفاری با اندازه های مختلف: (الف) لوله حفاری ۳/۵ اینچی؛ (ب) لوله حفاری ۴ اینچی؛ (ج) لوله حفاری ۴/۵ اینچی؛ (د) لوله حفاری ۵ اینچی.


شکل ۱۰ تغییرات توزیع محلی مناطق تنش تماسی در هر دو انتهای لبه جلویی آب‌بندی را با افزایش قطر لوله حفاری نشان می‌دهد. تنش در نزدیکی انتهای لبه با اندازه‌های بزرگتر لوله حفاری کاهش می‌یابد، در حالی که سطح آب‌بندی قوس محیطی روند معکوسی را نشان می‌دهد. این اختلاف به این واقعیت مربوط می‌شود که ناحیه قوس برای اطمینان از تماس نزدیک بین واشر آب‌بندی و لوله حفاری، نیروی فشاری بیشتری را طلب می‌کند. برای یک لوله حفاری ۳/۵ اینچی، بیشتر بار اعمال شده از طریق تغییر شکل حجمی واشر آب‌بندی مستهلک می‌شود و در نتیجه اثربخشی آب‌بندی را محدود می‌کند. برعکس، یک لوله حفاری ۵ اینچی، که با شعاع قوس بزرگتر مشخص می‌شود، تنش تماسی بالاتری را در امتداد قوس ایجاد می‌کند. علاوه بر این، تنش تماسی در انتهای لبه تحت تأثیر قطر لوله حفاری قرار می‌گیرد. لوله حفاری ۳/۵ اینچی به دلیل شکاف اولیه بزرگتر، تنش بالاتری را نشان می‌دهد، در حالی که لوله حفاری ۵ اینچی، با شکاف کوچکتر، تنش کمتری را در همان ناحیه نشان می‌دهد. در نتیجه، توزیع تنش تماسی در داخل فوران‌گیر با دهانه متغیر بسیار تحت تأثیر اندازه لوله حفاری قرار دارد. یک لوله حفاری کوچکتر تمایل به تمرکز تنش تماسی بالا در ناحیه آب بندی جلویی دارد، در حالی که یک لوله حفاری بزرگتر ناحیه تنش بالا را به سمت سطح آب بندی قوس محیطی منتقل می‌کند.




شکل ۱۰. تنش تماسی در طول مسیر آب‌بندی لوله‌های حفاری با اندازه‌های مختلف در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد.

۲/۱/۴. تأثیر اندازه‌های مختلف لوله حفاری بر تنش فون میسز واشر آب‌بندی

برای بررسی تأثیر آب‌بندی توسط فوراگیر با قطر متغیر بر تنش درون واشر آب‌بندی در اندازه‌های مختلف لوله حفاری، شبیه‌سازی‌های عددی برای قطرهای بین ۳/۵ تا ۵ اینچ انجام شد. توزیع تنش حاصل در شکل ۱۱ نشان داده شده است. یافته‌ها نشان داد که افزایش قطر لوله حفاری با افزایش حداکثر تنش فون میسز درون واشر آب‌بندی مرتبط است که از ۱۷/۱۳ مگاپاسکال در ۳/۵ اینچ به ۲۸/۸۰ مگاپاسکال در ۵ اینچ افزایش یافته است. بیشترین تمرکز تنش در امتداد سطح آب‌بندی قوس و در نواحی مجاور اینسرت ها مشاهده شد. در این موقعیت ها نیروهای فشاری قابل توجهی در طول مراحل آب‌بندی چاه ایجاد می‌شوند و توسط فشار چاه، بیشتر تقویت می‌شوند.




(الف) **(ب)**



شکل ۱۱. توزیع تنش وان میسز در واحد آب‌بند فوران‌گیر ضربه‌ای با قطر متغیر هنگام آب بندی لوله های حفاری با اندازه های مختلف: (الف) لوله حفاری ۳/۵ اینچی؛ (ب) لوله حفاری ۴ اینچی؛ (ج) لوله حفاری ۴/۵ اینچی؛ (د) لوله حفاری ۵ اینچی.

چرخه‌های مکرر باز و بسته شدن، این نواحی پر تنش را در معرض آسیب خستگی زودرس قرار می‌دهد که ممکن است در امتداد سطح قوس گسترش یابد و در نتیجه عمر مفید واشر آب‌بندی را کاهش دهد. همانطور که در شکل ۱۲ نشان داده شده است، تخریب فوران‌گیر با دهانه متغیر عمدتاً در محل اتصال بین بخش بالایی سطح آب‌بندی و قطعه فلزی داخلی متمرکز شده بود و عمدتا شامل لایه لایه شدن و پوسته پوسته شدن بود. تمرکز تنش در این محل اتصال، ناحیه‌ای از سطح تنش بالا ایجاد کرد که به سمت پایین امتداد یافته و در نهایت باعث پارگی لاستیک می‌شود. این مشاهدات ثابت می‌کنند که ناحیه با تنش بالا، محل بحرانی شکست خستگی در واشر آب‌بندی است. این مشاهدات با نتایج شبیه‌سازی مطابقت دارند و تأیید می‌کنند که تمرکز تنش فون میسز عامل اصلی آسیب تخریب خستگی است.



شکل ۱۲. مقایسه بین نتایج تخریب میدانی و شبیه‌سازی.


۲/۴. تحلیل تطبیق‌پذیری محدوده دما

۱/۲/۴. تأثیر دما بر عملکرد واشر آب‌بندی


همانطور که در شکل ۱۳ نشان داده شده است، روند کلی توزیع تنش تماسی واشر آب‌بندی ثابت باقی ماند. مناطق با تنش تماسی بالا عمدتاً در دو انتهای صفحه آب‌بندی متمرکز بودند. هرچه سطح آب‌بندی به خط مرکزی فورانگیر نزدیک‌تر باشد، تنش تماسی بیشتر است. با افزایش دما، فشار آب‌بندی اعمال شده توسط واشر آب‌بندی بر لوله حفاری یکنواخت‌تر شد و در نتیجه عملکرد آب‌بندی بهبود یافت. در دماهای مختلف، تنش تماسی در دو انتهای صفحه آب‌بندی فورانگیر با دهانه متغیر بیشترین مقدار را داشت، در حالی که تنش تماسی در ناحیه انتهایی نزدیک لوله حفاری نسبتاً کمتر بود. علاوه بر این، تنش تماسی در این ناحیه کم‌فشار با کاهش دما افزایش یافت. این یافته‌ها نشان می‌دهد که در دماهای پایین، تنش تماسی روی سطح آب‌بندی واشر آب‌بندی متمرکزتر است، در حالی که در دماهای بالاتر، فشار آب‌بندی به طور یکنواخت‌تری توزیع می‌شود که به افزایش عمر آب‌بندی کمک می‌کند.

رابطه بین جابجایی فورانگیر و فشار کنترل هیدرولیکی در دماهای مختلف، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج آن در شکل ۱۴ آمده است. تحت تمام شرایط بررسی شده، رابطه جابجایی- فشار در طول آب‌بندی، دو مرحله را نشان می‌دهد. در مرحله اول، منحنی نسبتاً صاف باقی می‌ماند، که در طی آن واشر آب‌بندی عمدتاً تغییر شکل می‌دهد تا شکاف اطراف لوله حفاری را پر کند و به تدریج با سطح لوله حفاری تماس برقرار کند. در مرحله بعدی، واشر آب‌بندی یک آب‌بندی مؤثر با لوله حفاری تشکیل می‌دهد و لوله حفاری تغییر شکل آزاد واشر آب‌بندی را محدود می‌کند و در نتیجه افزایش سریع فشار کنترل هیدرولیکی رخ می‌دهد. سختی منحنی به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و جابجایی فورانگیر محدود می‌شود.

مقایسه روابط جابجایی- فشار برای اندازه‌های مختلف لوله حفاری نشان می‌دهد که آب‌بندی یک لوله حفاری ۵ اینچی نیاز به تغییر شکل بیشتری نسبت به یک لوله مته ۳/۵ اینچی دارد که به موقعیت‌های اولیه متفاوت فوران‌گیر با دهانه متغیر نسبت داده می‌شود.



شکل ۱۳. توزیع تنش تماسی واحد آب‌بندی نوسان‌گیر ضربه‌ای با قطر متغیر در دماهای مختلف: (الف) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۶- درجه سانتیگراد؛ (ب) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۶- درجه سانتیگراد؛ (ج) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد؛ (د) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد؛ (ه) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد؛ (و) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد.




شکل ۱۴. رابطه بار- جابجایی در طول مرحله بسته شدن برای لوله‌های حفاری با اندازه‌های مختلف در دماهای مختلف.

دما به شدت بر عملکرد آب‌بندی تأثیر می‌گذارد. با افزایش دما، جابجایی لازم برای دستیابی به آب‌بندی به طور قابل توجهی افزایش یافت. در دماهای زیر ۱۲۰ درجه سانتیگراد، جابجایی که در آن تماس آب‌بندی برای لوله‌های حفاری ۳/۵ اینچی و ۵ اینچی رخ می‌دهد، از آنچه در ۲۵ درجه سانتیگراد و -۶ درجه سانتیگراد مشاهده می‌شود، فراتر رفت. علاوه بر این، در ۱۲۰ درجه سانتیگراد، منحنی مرحله آب‌بندی نوسانات بیشتری را نشان داد که نشان‌دهنده درجه‌ای از بی‌ثباتی در حالت آب‌بندی بود. این رفتار احتمالاً به نرم شدن لاستیک نسبت داده می‌شود که باعث تغییر شکل غیر یکنواخت در سطح آب‌بندی می‌شود و پایداری تنها پس از افزایش قابل توجه فشار کنترل هیدرولیک حاصل می‌شود.

۴.۲.۲. تأثیر دما بر واشر آب‌بندی توزیع تنش فون میسز

نتایج مربوط به حداکثر کرنش حاصل از تنش اصلی نشان داد که دما به طور قابل توجهی بر وضعیت تغییر شکل موضعی واشر آب‌بندی تأثیر می‌گذارد. با افزایش دما، ناحیه کرنش بالا در مجاورت قوس بالایی سطح آب‌بندی گسترش یافت و نشان‌دهنده تغییر شکل موضعی قابل توجه‌تر بود. شکل ۱۵ خطوط تنش فون میسز واشر آب‌بندی فوران‌گیر با دهانه متغیر را تحت شرایط آب‌بندی در محدوده دمایی از -۶ درجه سانتیگراد تا ۱۲۰ درجه سانتیگراد نشان می‌دهد.




شکل ۱۵. توزیع تنش فون میسز در واحد آب‌بندی فوران‌گیر ضربه‌ای با قطر متغیر تحت یک محدوده دمایی وسیع: (الف) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۶- درجه سانتیگراد؛ (ب) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۶- درجه سانتیگراد؛ (ج) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد؛ (د) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد؛ (ه) لوله حفاری ۳/۵ اینچی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد؛ (و) لوله حفاری ۵ اینچی در دمای ۱۲۰ درجه سانتیگراد.

با افزایش دما، الگوی توزیع تنش کلی واشر آب‌بندی حداقل تغییرات را نشان داد و حداکثر تنش فون میسز به طور مداوم در ناحیه قوس رابط آب‌بندی که تحت فشار عملیاتی قرار دارد، رخ داد. این موضوع نشان داد این مکان همچنان منطقه اصلی نگرانی برای شکست آب‌بندی بود. این نتایج شبیه‌سازی انطباق بسیار خوبی با داده‌های تخریب حاصل از پایش میدانی داشت. همانطور که در شکست میدانی نشان داده شد (شکل ۱)، یک ناحیه تمرکز تنش نواری شکل در امتداد قوس بالایی سطح آب‌بندی، نرم‌شدگی قابل توجهی را شامل شد که نشان دهنده اثر مضر محیط‌های با دمای بالا بر عملکرد یکپارچگی آب‌بندی بود.

۳٫۴. تحلیل حساسیت پارامترهای ساختاری

۱٫۳٫۴. تأثیر شعاع‌های مختلف انحنای قوس بر عملکرد فورانگیر

بر اساس تحلیل‌های قبلی اندازه و دمای لوله حفاری، مطالعات پارامتری بیشتری برای شناسایی متغیرهای ساختاری که قادر به افزایش عملکرد آب‌بندی و در عین حال کاهش تمرکز تنش هستند، انجام شد. افزایش ضخامت دیواره در ناحیه قوس می‌تواند به طور مؤثر نرم شدگی ناشی از اینسرت فلزی را کاهش دهد. در نتیجه، یکپارچگی سازه با افزایش شعاع انحنای ناحیه قوس افزایش می‌یابد. تغییرات هندسی و مقادیر تنش‌های تولید شده مربوطه در شکل ۱۶ نشان داده شده است و افزایش ضخامت دیواره در راس قوس برای هر مورد طراحی در جدول ۲ به تفصیل آمده است.



(الف) (ب)

شکل ۱۶. اصلاح ساختاری ناحیه قوس و اثرات متناظر شعاع انحنا بر حداکثر تنش تماسی و حداکثر تنش فون میسز: (الف) نمودار شماتیک بهبود ضخامت دیواره در ناحیه قوس فورانگیر با قطر متغیر؛ (ب) حداکثر تنش فون میسز و تنش تماسی تحت شعاع‌های انحنای قوس مختلف.


جدول ۲. شعاع انحنای قوس، افزایش ضخامت دیواره در راس قوس و مقادیر تنش مربوطه بیشینه.

شعاع قوس (R/mm)	افزایش ضخامت دیواره در راس قوس (W/mm)	تنش فون میسز بیشینه (MPa)	تنش تماسی بیشینه (MPa)
۵۶	۰	۱۹/۴۱	۳۹/۷
۵۷	۹/۷۴	۲۲/۲۶	۴۴/۳۲
۵۸	۱۳/۱۷	۲۳/۸۸	۴۵/۸۴
۵۹	۱۵/۶۳	۲۵/۴۵	۴۶/۳۶
۶۰	۱۷/۵۹	۲۴/۳۳	۴۸/۳۹


با افزایش شعاع انحنای قوس از ۵۶ میلی‌متر به ۶۰ میلی‌متر، حداکثر تنش تماسی از ۳۹/۷۰ مگاپاسکال به ۴۸/۳۹ مگاپاسکال افزایش یافت. این نشان می‌دهد که افزایش ضخامت دیواره در ناحیه قوس، فشار آب‌بندی را افزایش داده و در نتیجه کارایی آب‌بندی را بهبود می‌بخشد. در مقابل، حداکثر تنش فون میسز روند غیریکنواختی را نشان داد و از ۱۹/۴۱ مگاپاسکال در R = ۵۶ میلی‌متر به حداکثر ۲۵/۴۵ مگاپاسکال در R = ۵۹ میلی‌متر افزایش و سپس در R = ۶۰ میلی‌متر به طور جزئی به ۲۴/۳۳ مگاپاسکال کاهش یافت. این یافته نشان می‌دهد که افزایش متوسط شعاع انحنا ممکن است عملکرد آب‌بندی را بهبود بخشد. با این حال، شعاع بیش از حد بزرگ تمایل به افزایش سختی سازه و کاهش ظرفیت تغییر شکل تحت فشار هیدرولیکی معادل دارد. در نتیجه، تمرکز تنش به صورت یکنواخت افزایش نمی‌یابد. با توجه به اثربخشی آب‌بندی و تمرکز تنش، شعاع انحنا در محدوده ۵۸ تا ۶۰ میلی‌متر تعادل بهینه‌ای را ارائه داد و بنابراین به عنوان بازه طراحی توصیه شده برای بهینه‌سازی کاربردهای بعدی تعیین شد.

۲/۳/۴. تأثیر هندسه‌های مختلف شانه بر عملکرد فوران‌گیر

هندسه شانه واشر آب‌بندی در تنظیم عملکرد آب‌بندی و تمرکز تنش موضعی بسیار مهم است. افزایش ضخامت شانه می‌تواند تنش تماسی را به صورت موضعی در ناحیه آب‌بندی افزایش داده و آب‌بندی مؤثر و پایدار را علیرغم انحرافات ابعادی لوله حفاری تسهیل کند. علاوه بر این، یک پخ شانه با طراحی مناسب می‌تواند انتقال تنش در ناحیه قوس بالایی را افزایش داده و احتمال آسیب موضعی را در شرایط بارگذاری چرخه‌ای کاهش دهد. تأثیرات ضخامت شانه و پخ شانه در شکل ۱۷ خلاصه شده است.



(الف)



(ب) (ج)

شکل ۱۷. تأثیر هندسه شانه بر عملکرد فورانگیر: (الف) تأثیر ضخامت شانه بر حداکثر تنش تماسی؛ (ب) تأثیر ضخامت شانه بر حداکثر تنش فون میسز؛ (ج) تأثیر زاویه پخ شانه بر حداکثر تنش فون میسز.

همانطور که در شکل ۱۷الف نشان داده شده است، حداکثر تنش تماسی با ضخامت شانه افزایش غیرخطی نشان می‌دهد و از ۳۹/۲۵ مگاپاسکال در t = ۲ میلی‌متر به ۴۲/۱۹ مگاپاسکال در t = ۱۰ میلی‌متر افزایش یافته است. این نشان می‌دهد که افزایش ضخامت شانه، فشار آب‌بندی را در ناحیه شانه موضعی افزایش می‌دهد. با این وجود، حداکثر تنش فون میسز نسبت به ضخامت شانه، تغییر یکنواختی نشان نداد. همانطور که در شکل ۱۷ب نشان داده شده است، از ۲۱/۳۶ مگاپاسکال در t = ۲ میلی‌متر به حداقل ۱۹/۳۱ مگاپاسکال در t ۶ = میلی‌متر کاهش می‌یابد و پس از آن با افزایش شدید به ۳۳/۵۱ مگاپاسکال در t = ۱۰ میلی‌متر رسید. این یافته‌ها نشان داد که ضخامت متوسط شانه می‌تواند انتقال بار موضعی را تسهیل کرده و تمرکز تنش را کاهش دهد. با این حال، ضخامت بیش از حد بزرگ، سفتی موضعی را افزایش داده و تمرکز تنش قابل توجهی را القا می‌کند. در نتیجه، ضخامت شانه در محدوده تقریبی ۶ تا ۸ میلی‌متر مناسب‌تر تلقی می‌شود. تأثیر پخ شانه بر حداکثر تنش فون میسز در شکل ۱۷ج نشان داده شده است. با افزایش زاویه پخ از ۲۰ درجه به ۶۰ درجه، حداکثر تنش فون میسز در ابتدا افزایش جزئی را تجربه کرد و متعاقباً کاهش یافت و در زاویه ۶۰ درجه به حداقل مقدار ۱۶/۷۲ مگاپاسکال رسید. این نشان می‌دهد که پخ بزرگتر، انتقال تنش در ناحیه شانه را افزایش داده و تمرکز تنش موضعی را کاهش می‌دهد. در نتیجه، در صورتی که الزامات آب‌بندی برآورده شود، زاویه پخ بین ۴۰ درجه و ۶۰ درجه می‌تواند به عنوان طراحی بهینه در نظر گرفته شود.

۵. نتیجه‌گیری

رفتار آب‌بندی در دمای بالا واشر آب‌بندی فورانگیر با دهانه متغیر از طریق آزمایش کشش لاستیک و شبیه‌سازی المان محدود بررسی شد. نتایج اصلی به شرح زیر است:

۱- آزمایش‌های کششی در دمای بالا تأیید می‌کنند که مدل یئو می‌تواند به طور مناسب پاسخ غیرخطی ماده آب‌بندی لاستیک نیتریل را در محدوده دمایی مورد بررسی توصیف کند و در نتیجه یک مبنای ساختاری قابل اعتماد برای ارزیابی ترمومکانیکی و طراحی اجزای آب‌بندی فورانگیر با دهانه متغیر فراهم کند.

۲- افزایش اندازه لوله حفاری منجر به افزایش حداکثر تنش فون میسز در واشر آب‌بندی تا ۶۸/۴٪ می‌شود و در نتیجه تمرکز تنش موضعی و خطر آسیب خستگی را تشدید می‌کند. دما عمدتاً بر یکنواختی تنش تماسی بین سطحی تأثیر می‌گذارد: دماهای بالاتر تمایل به همگن‌سازی فشار تماسی دارند، در حالی که دماهای پایین‌تر تمرکز تنش موضعی را تشدید می‌کنند.

۳- تجزیه و تحلیل حساسیت پارامترهای ساختاری بر عملکرد فوران‌گیر ضربه ای با قطر متغیر نشان داد که سطح پاسخ نشان داد که شعاع انحنای قوس و ضخامت شانه پارامترهای ساختاری غالب تنظیم‌کننده تعادل بین فشار آب‌بندی و تمرکز تنش هستند. ترکیب بهینه پارامترها در شعاع انحنای ۵۸-۵۶ میلی‌متر، ضخامت شانه ۶-۸ میلی‌متر و زاویه پخ شانه ۶۰-۴۰ درجه شناسایی شد. این یافته‌ها، پایه ارزشمندی برای طراحی و کاربرد مهندسی فوران‌گیرهای با دهانه متغیر در محدوده‌های دمایی گسترده و ابعاد مختلف لوله حفاری فراهم می‌کند.

این یافته‌ها، راهنمایی‌های طراحی عملی را برای بهبود قابلیت اطمینان آب‌بندی و پایداری سرویس تجهیزات کنترل چاه مورد استفاده در تولید نفت و گاز در شرایط دمایی گسترده و اندازه لوله متغیر ارائه می‌دهند.

منابع

Achuthan, A., Jayanath, S. (2021). Stress analysis of variable ram blowout prevention valves. *SPE Drilling & Completion*, 2021, *36*(3), 647-657.

Andrejiova, M., Grincova, A., Marasova, D. (2018). Failure analysis of rubber composites under dynamic impact loading by logistic regression. *Engineering Failure Analysis*, *84*, 311-319.

Boyce, M. C., Arruda, E. M. (2000). Constitutive models of rubber elasticity: a review. *Rubber chemistry and technology*, *73*(3): 504-523.

BS ISO 37:2024, (2024). Rubber, vulcanized or thermoplastic — Determination of tensile stress-strain properties [Standard], *British Standards Institution*.

Destrade, M., Dorfmann, L., Saccomandi, G. (2022). The Ogden model of rubber mechanics: 50 years of impact on nonlinear elasticity. *Philosophical Transactions of the Royal Society A.*, *380*(2234), 20210332.

Dong, L., Tang, Y., Tang, G., Li, H., Wu, K., Luo, W. (2023). Sealing performance analysis of packing unit of annular BOP: FEM simulation and optimization to prevent the SBZ. *Petroleum*, *9*(3), 419-426.

Fu, X., Wang, Z., Ma, L. (2021). Ability of constitutive models to characterize the temperature dependence of rubber hyperelasticity and to predict the stress-strain behavior of filled rubber under different defor mation states. *Polymers*, *13*(3), 369-390.

Han, C., Yang, X., Zhang, J., Huang, X. (2015). Study of the damage and failure of the shear ram of the blowout preventer in the shearing process. *Engineering Failure Analysis*, *58*, 83-95.

He, Y., Fan, Y., Wu, P., Xia, C., Huang, J., Wu, J., Qian, L., Liu, X. (2020). Fatigue life optimization towards packing unit sealing surface of under-balanced drilling rotating blowout preventer. *Engineering Failure Analysis*, *117*, 104965.

Hu, G., Wang, M., Wang, G., Zhu, T., Wei, L. (2021). Sealing performance and failure mechanism analysis of packing unit used in rotary blowout preventer for under-balanced drilling. *Engineering Failure Analysis*, *129*, 105654.

Jie, Z., Qinchao, L., Chuan, Z.(2023). Sealing performance and failure mechanism of packing unit for conical blowout preventer during the well shut-in process. *Strength, Fracture and Complexity*, *16*(2), 89-107.

Kim, B., Lee, S. B., Lee, J., Cho, S., Park, H., Yeom, S., Park, S. H. (2012). A comparison among Neo-Hookean model, Mooney-Rivlin model, and Ogden model for chloroprene rubber. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, *13*(5), 759-764.

Kong, L., He, S., Tang, M., Zhang, G., Wang, S., Xie, Y., Zhang, X., Qin, H., Deng, F. (2023). Emergency plugging of shear ram failure. *Geoenergy Science and Engineering*, *231*, 212400.

Li, B., Bahadursha, V. R. L. P., Fatt, M. S. H. (2018). Predicting failure in rubber membranes: An experimental-numerical approach. *Engineering Failure Analysis*, *90*, 404-424.

Liu, Y., Qian, L., Xia, C., Zou, J., Lian, Z., Yi, X. (2023). Failure analysis and structural optimization of packing unit and support rib of full-size spherical blowout preventer. *Engineering Failure Analysis*, *143*, 106865.
Meng, X., Chen, G., Zhu, J., Li, T. (2022). Application of integrated STAMP-BN in safety analysis of subsea blowout preventer. *Ocean Engineering*, *258*, 111740.

Morales, L. D., Silva, G. P., Barros, L. D. O., Malcher, L. (2023). Damage to fracture in offshore engineering materials under several stress states: Blowout preventer valve application. *Advances in Structural Engineering*, *26*(11), 2025-2054.

Ni, S., Tang, Y., Wang, G., Yang, L., Lei, B., Zhang, Z. (2022). Risk identification and quantitative assessment method of offshore platform equipment. *Energy Reports*, *8*, 7219-7229.

Qiu, X., Yin, H., Xing, Q. (2022). Research progress on fatigue life of rubber materials. *Polymers*, *14*(21), 4592.

Savkoor, A. R. (1995). On the friction of rubber. *Wear*, *8*(3), 222-237.

Wan, Z., Lian, Z., Xie, T., Shi, J., Zhao, Z., An, N. (2024). Analysis of sealing performance of the rotary blowout preventer rubber ring in ultra deep wells. *Journal of Rubber Research*, *27*(3), 541-555.

Yao, Q., Dong, P., Zhao, Z., Li, Z., Wei, T., Wu, J., Qiu, J., Li, W. (2023). Temperature dependent tensile fracture strength model of rubber materials based on Mooney-Rivlin model. *Engineering Fracture Mechanics*, *292*, 109646.

Yeoh, O. H. (1993). Some forms of the strain energy function for rubber. *Rubber Chemistry and technology*, *66*(5), 754-771.

Zhang, J., Li, Q., Zhang, C., An, P., Yan, Y., Liu, M., Chen, T., Zhao, L., Wang, D. (2024). High-temperature sealing performance and structure optimization of rubber core for conical blowout preventer. *Geoenergy Science and Engineering*, *234*, 212606.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

پیش‌بینی و جلوگیری از خرابی‌های شبکه با استفاده از هوش مصنوعی

سید ایمان سیدی (نویسنده مسئول)[1]، حسین باقری[2] احد سلیمی[3]

[1] گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت،زرین دشت، ایران
[2] گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت، زرین دشت، ایران
[3] گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرین دشت، زرین دشت، ایران

چکیده

افزایش پیچیدگی شبکه‌های توزیع هوشمند و اهمیت تجهیزات حیاتی، نیاز به روش‌های دقیق برای تشخیص زودهنگام خرابی و اجرای نگهداری پیش‌بینانه را افزایش داده است. در این پژوهش، یک چارچوب مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده(RUL)تجهیزات شبکه‌های توزیع هوشمند و جلوگیری از خرابی‌های احتمالی ارائه شده است.در روش پیشنهادی، داده‌های سری زمانی چندمتغیره تجهیزات پس از پیش‌پردازش، حذف نویز، نرمال‌سازی و استخراج ویژگی‌های مؤثر، به سه مدل یادگیری عمیق شاملLSTM، CNN-LSTMوTransformerاعمال شدند. مدل‌ها با استفاده از معیارهایMAE، RMSE، PPIوPrecisionارزیابی و عملکرد آن‌ها مقایسه شد.نتایج نشان داد که مدلTransformerبه دلیل توانایی بالاتر در یادگیری روابط پیچیده زمانی و استخراج الگوهای مؤثر، بهترین عملکرد را در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده و تشخیص زودهنگام خرابی ارائه می‌دهد. همچنین، استفاده از مدل‌های یادگیری عمیق موجب افزایش زمان پیش‌آگاهی خرابی نسبت به روش‌های سنتی و فراهم شدن امکان اجرای مؤثرتر نگهداری پیش‌بینانه در شبکه‌های توزیع هوشمند شد.

واژه‌هاي كليدي: شبکه‌های توزیع هوشمند؛ یادگیری عمیق؛ پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده؛ نگهداری پیش‌بینانه؛ مدلTransformer

مقدمه

شبکه‌های قدرت به عنوان یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی هر کشور، نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی، صنعتی و اجتماعی ایفا می‌کنند. افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه شبکه‌های توزیع هوشمند، گسترش منابع تولید پراکنده و استفاده گسترده از تجهیزات و سامانه‌های ارتباطی پیشرفته، موجب پیچیده‌تر شدن فرآیند بهره‌برداری، پایش و نگهداری شبکه‌های قدرت شده است[۱].در چنین شرایطی، تجهیزات حیاتی شبکه مانند ترانسفورماتورها، خطوط انتقال، کلیدهای قدرت، کابل‌ها و تجهیزات حفاظتی، به دلیل قرار گرفتن در معرض عواملی همچون فرسودگی، تنش‌های حرارتی، اضافه‌بار، شرایط محیطی نامناسب و خطاهای الکتریکی، به تدریج دچار افت عملکرد و تخریب می‌شوند[۲].وقوع خرابی در این تجهیزات می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای مانند خاموشی‌های ناخواسته، کاهش قابلیت اطمینان شبکه، افت کیفیت توان، افزایش هزینه‌های تعمیرات و خسارات اقتصادی قابل توجه را به همراه داشته باشد[۳].در گذشته، راهبردهای نگهداری تجهیزات شبکه عمدتاً بر اساس تعمیرات زمان‌بندی‌شده یا واکنش پس از وقوع خرابی انجام می‌شد؛ اما پیچیدگی روزافزون شبکه‌های قدرت و نیاز به افزایش قابلیت اطمینان، موجب حرکت صنعت برق به سمت نگهداری پیش‌بینانه شده است[٤]. در این رویکرد، هدف اصلی، شناسایی علائم اولیه خرابی و پیش‌بینی زمان احتمالی ازکارافتادگی تجهیزات از طریق تحلیل داده‌های عملیاتی است. توسعه فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیا، حسگرهای هوشمند، سامانه‌های پایش وضعیت و تجهیزات اندازه‌گیری پیشرفته، حجم گسترده‌ای از داده‌های سری زمانی شامل پارامترهایی نظیر دما، جریان، ولتاژ، ارتعاش، رطوبت و شاخص‌های کیفیت توان را فراهم کرده است[٥].این داده‌ها می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت سلامت تجهیزات و روند تخریب آن‌ها ارائه دهند، اما ماهیت پیچیده، چندمتغیره و غیرخطی این داده‌ها، تحلیل دقیق آن‌ها را با روش‌های سنتی با دشواری مواجه ساخته است[٦].

در سال‌های اخیر، پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و به‌ویژه یادگیری عمیق، فرصت‌های جدیدی را برای تحلیل داده‌های پیچیده و پیش‌بینی خرابی تجهیزات شبکه‌های قدرت فراهم کرده است[۷].الگوریتم‌های یادگیری عمیق به دلیل توانایی استخراج خودکار ویژگی‌ها، یادگیری روابط غیرخطی و مدل‌سازی وابستگی‌های زمانی بلندمدت، عملکرد قابل توجهی در تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات(RUL)و تشخیص زودهنگام خرابی نشان داده‌اند. معماری‌هایی مانند شبکه حافظه بلندکوتاه‌مدت(LSTM)،مدل‌های ترکیبیCNN-LSTMو شبکه‌های مبتنی بر ترنسفورمر، از جمله روش‌های پیشرفته‌ای هستند که قابلیت بالایی در پردازش داده‌های سری زمانی و پیش‌بینی رفتار آینده تجهیزات دارند[۸].با این حال، چالش‌هایی همچون انتخاب معماری مناسب، کیفیت و پیش‌پردازش داده‌ها، استخراج ویژگی‌های مؤثر، مقابله با نویز و ارزیابی دقیق عملکرد مدل‌ها در شرایط واقعی شبکه‌های قدرت همچنان به عنوان مسائل مهم پژوهشی مطرح هستند[۹].با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، بسیاری از مطالعات موجود محدود به داده‌های آزمایشگاهی بوده و کمتر به شرایط واقعی بهره‌برداری شبکه‌های هوشمند پرداخته‌اند. همچنین، در بسیاری از پژوهش‌ها مقایسه جامعی میان معماری‌های مختلف یادگیری عمیق، تأثیر روش‌های مختلف آماده‌سازی داده و قابلیت عملیاتی مدل‌ها در فرآیند نگهداری پیش‌بینانه انجام نشده است. از سوی دیگر، دستیابی به مدلی قابل اعتماد که بتواند علاوه بر پیش‌بینی دقیق عمر مفید تجهیزات، امکان تشخیص زودهنگام خرابی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری بهره‌برداران شبکه را فراهم کند، همچنان یک چالش اساسی محسوب می‌شود. بنابراین، نیاز به توسعه چارچوب‌های هوشمند و کاربردی مبتنی بر یادگیری عمیق برای افزایش دقت پیش‌بینی خرابی و بهبود مدیریت دارایی‌های صنعت برق احساس می‌شود.بر این اساس، مسئله اصلی این پژوهش، طراحی و ارزیابی یک چارچوب مبتنی بر هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای پیش‌بینی و جلوگیری از خرابی‌های شبکه قدرت با تمرکز بر تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات حیاتی است. در این تحقیق، داده‌های سری زمانی حاصل از پایش تجهیزات پس از انجام مراحل پیش‌پردازش و استخراج ویژگی‌های مؤثر، به عنوان ورودی مدل‌های پیشرفته یادگیری عمیق مورد استفاده قرار می‌گیرند و عملکرد معماری‌هایی نظیرLSTM، CNN-LSTMوTransformerاز نظر دقت پیش‌بینی، میزان خطا، سرعت همگرایی و قابلیت تشخیص زودهنگام خرابی مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت. هدف نهایی این پژوهش، ارائه

راهکاری هوشمند برای توسعه نگهداری پیش‌بینانه، کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری، افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع هوشمند و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت تجهیزات صنعت برق است.

روش تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر روش اجرا، تجربی و مبتنی بر شبیه‌سازی داده و مدل‌سازی محاسباتی بود که با هدف طراحی و ارزیابی یک چارچوب هوشمند برای پیش‌بینی خرابی و تخمین عمر مفید باقیمانده تجهیزات شبکه‌های توزیع هوشمند انجام شد. در این پژوهش، داده‌های سری زمانی حاصل از پایش وضعیت تجهیزات حیاتی شبکه، پس از انجام مراحل پاک‌سازی، پیش‌پردازش و استخراج ویژگی‌های مؤثر، به‌عنوان ورودی مدل‌های یادگیری عمیق شامل LSTM، CNN-LSTM وTransformer مورد استفاده قرار گرفتند. سپس مدل‌های پیشنهادی آموزش داده شدند و با تنظیم پارامترهای مؤثر، عملکرد آن‌ها از نظر دقت پیش‌بینی و قابلیت تشخیص زودهنگام خرابی مورد ارزیابی قرار گرفت.در طراحی پژوهش، ابتدا داده‌های عملیاتی تجهیزات شبکه‌های توزیع هوشمند شامل پارامترهایی نظیر ولتاژ، جریان، دما، بار، شرایط محیطی و شاخص‌های عملکردی جمع‌آوری شدند و پس از آماده‌سازی به مجموعه‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدند. در مرحله پیش‌پردازش، داده‌های نویزی و پرت حذف شدند، مقادیر گمشده مدیریت شدند، داده‌ها نرمال‌سازی شدند و دنباله‌های زمانی مناسب برای ورود به مدل‌ها تشکیل شدند. همچنین، با استفاده از روش‌های استخراج ویژگی و تحلیل همبستگی، مهم‌ترین متغیرهای مؤثر بر روند تخریب تجهیزات شناسایی شدند و داده‌های بهینه‌شده برای آموزش شبکه‌های عمیق آماده شدند. مدل‌هایLSTM، CNN-LSTM وTransformer با هدف مقایسه توانایی آن‌ها در یادگیری الگوهای زمانی، استخراج روابط پیچیده و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات طراحی و پیاده‌سازی شدند.در مرحله نهایی، مدل‌های پیشنهادی تحت شرایط یکسان آموزش داده شدند و عملکرد آن‌ها با استفاده از معیارهای استاندارد ارزیابی شامل میانگین قدر مطلق خطا(MAE)، ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE)،شاخص عملکرد پیش‌آگاهی(PPI)و معیارPrecision مقایسه شد. فرآیند آموزش مدل‌ها با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازیAdam، توابع زیان مناسب و روش‌هایی مانندDropout، BatchNormalization، توقف زودهنگام و تنظیم ابرپارامترها انجام شد. همچنین، به‌منظور افزایش قابلیت اعتماد نتایج، از اعتبارسنجی متقاطع، تحلیل آماری داده‌ها و روش‌های تفسیرپذیری مدل استفاده شد تا میزان تأثیر ویژگی‌های ورودی بر تصمیمات مدل مشخص شود. در نهایت، مدلی که بهترین عملکرد را از نظر کاهش خطای پیش‌بینی، افزایش دقت تشخیص خرابی و قابلیت تعمیم داشت، به‌عنوان مدل منتخب برای کاربرد در سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه شبکه‌های توزیع هوشمند معرفی شد.

یافته ها

جدول ۱. مشخصات مجموعه داده شبیه‌سازی‌شده

متغیر	مقدار
تعداد کل نمونه‌ها	12000
تعداد ویژگی‌های اولیه	18
تعداد ویژگی‌های منتخب	12
نمونه‌های آموزش	8400
نمونه‌های اعتبارسنجی	1800
نمونه‌های آزمون	1800
طول هر دنباله زمانی	50گام زمانی

عمر مفید باقیمانده(RUL)	نوع خروجی

جدول ۱ مشخصات مجموعه داده مورد استفاده در آموزش، اعتبارسنجی و آزمون مدل‌ها را ارائه می‌دهد. این مجموعه شامل ۱۲۰۰۰ نمونه سری زمانی با طول ۵۰ گام و ۱۸ ویژگی اولیه بود که پس از پیش‌پردازش و استخراج ویژگی، ۱۲ ویژگی مؤثر به‌عنوان ورودی نهایی مدل‌های یادگیری عمیق انتخاب شدند. داده‌ها مطابق نسبت ۷۰، ۱۵ و ۱۵ درصد به ترتیب به بخش‌های آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدند و مقدار عمر مفید باقیمانده (RUL) به‌عنوان خروجی مدل‌ها در نظر گرفته شد.

جدول ۲. مشخصات متغیرهای ورودی

متغیر	واحد	حداقل	حداکثر
ولتاژ	kV	18.9	21.7
جریان	A	105	420
دمای تجهیز	°C	28	96
ارتعاش	mm/s	0.4	8.9
بار	%	32	98
رطوبت محیط	%	21	93
عمر مفید باقیمانده(RUL)	ساعت	0	2000

جدول ۲ محدوده تغییرات متغیرهای ورودی مدل‌های یادگیری عمیق را نشان می‌دهد. این متغیرها شامل پارامترهای الکتریکی، حرارتی، مکانیکی و محیطی تجهیزات شبکه بوده و شرایط مختلف بهره‌برداری را پوشش می‌دهند. تنوع دامنه مقادیر ورودی و تغییرات RUL از صفر تا ۲۰۰۰ ساعت، قابلیت مجموعه داده در شبیه‌سازی چرخه عمر تجهیزات را نشان داده و ضرورت انجام نرمال‌سازی و استانداردسازی داده‌ها را تأیید می‌کند.

جدول ۳. آمار توصیفی متغیرها

متغیر	میانگین	انحراف معیار	کمینه	بیشینه
ولتاژ	20.15	0.56	18.90	21.70
جریان	258.4	63.8	105	420
دما	61.2	15.9	28	96
ارتعاش	3.45	1.82	0.40	8.90
بار	71.6	17.4	32	98
رطوبت	58.3	18.7	21	93
RUL	964	542	0	2000

جدول ۳ شاخص‌های آماری متغیرهای ورودی شامل میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه را ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که داده‌ها دارای پراکندگی مناسب و پوشش مطلوبی از شرایط مختلف عملکردی تجهیزات هستند؛ به‌گونه‌ای که متغیرهایی مانند جریان، دما و ارتعاش تغییرات بیشتری داشته و اطلاعات مؤثری از وضعیت سلامت تجهیزات فراهم کرده‌اند. همچنین، میانگین RUL برابر با ۹٦٤ ساعت و انحراف معیار ٥٤٢ ساعت، بیانگر پوشش گسترده مراحل مختلف عمر تجهیزات و مناسب بودن مجموعه داده برای آموزش و ارزیابی مدل‌های یادگیری عمیق است

.

جدول ٤. وضعیت کیفیت داده‌ها قبل و بعد از پیش‌پردازش

شاخص	قبل از پیش‌پردازش	بعد از پیش‌پردازش	درصد بهبود
داده‌های گمشده(%)	4.8	0.0	100
داده‌های پرت(%)	3.2	0.4	87.5
نویز سیگنال(%)	6.7	1.1	83.6
میانگین کیفیت داده(%)	88.3	98.2	11.2
قابلیت استفاده از داده(%)	90.5	99.1	9.5

جدول ٤ تأثیر فرآیند پیش‌پردازش بر کیفیت داده‌های ورودی مدل‌های یادگیری عمیق را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که حذف داده‌های پرت، مدیریت مقادیر گمشده، کاهش نویز، نرمال‌سازی و استانداردسازی، موجب بهبود چشمگیر کیفیت داده‌ها شده است؛ به‌طوری‌که مقادیر گمشده از ٤٫۸ درصد به صفر، داده‌های پرت از ۳٫۲ درصد به ۰٫٤ درصد و نویز سیگنال‌ها از ٦٫۷ درصد به ۱٫۱ درصد کاهش یافته‌اند. همچنین کیفیت داده‌ها از ۸۸٫۳ درصد به ۹۸٫۲ درصد و قابلیت استفاده از آن‌ها از ۹۰٫٥ درصد به ۹۹٫۱ درصد افزایش یافته است که نقش مؤثر پیش‌پردازش در آماده‌سازی داده‌ها و بهبود عملکرد مدل‌هایLSTM، CNN-LSTMو Transformerرا تأیید می‌کند

.

جدول ٥. ضریب همبستگی ویژگی‌ها باRUL

ویژگی	ضریب همبستگی(r)	میزان اهمیت
دمای تجهیز	-0.91	بسیار زیاد
ارتعاش	-0.89	بسیار زیاد
جریان	-0.84	زیاد
بار	-0.80	زیاد
ولتاژ	0.68	متوسط
رطوبت محیط	-0.55	متوسط
دفعات اضافه‌بار	-0.78	زیاد
سن تجهیز	-0.86	بسیار زیاد
تعداد خطاهای ثبت‌شده	-0.82	زیاد

بسیار زیاد	0.87	مقاومت عایقی
زیاد	-0.76	تلفات توان
متوسط	0.63	ضریب توان

جدول ۵ میزان همبستگی ویژگی‌های استخراج‌شده با مقدار عمر مفید باقیمانده (RUL)را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که متغیرهایی مانند دمای تجهیز، ارتعاش، سن تجهیز، جریان و تعداد خطاها بیشترین ارتباط منفی را با RULداشته‌اند؛ به‌طوری‌که افزایش این پارامترها موجب کاهش عمر مفید تجهیزات شده است. در مقابل، مقاومت عایقی با ضریب همبستگی ۰٫۸۷ رابطه مثبت و معناداری با RULنشان داده است. انتخاب ویژگی‌ها بر اساس میزان همبستگی، موجب کاهش ابعاد داده، حذف متغیرهای کم‌اثر و افزایش کیفیت ورودی مدل‌های یادگیری عمیق در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات شده است.

جدول ٦. ویژگی‌های نهایی انتخاب‌شده برای آموزش مدل

انتخاب شد	ویژگی
✓	ولتاژ
✓	جریان
✓	دما
✓	ارتعاش
✓	بار
✓	رطوبت
✓	مقاومت عایقی
✓	ضریب توان
✓	تعداد خطاها
✓	سن تجهیز
✓	اضافه‌بار
✓	تلفات توان
✗	فرکانس
✗	سرعت باد
✗	فشار هوا
✗	شدت تابش
✗	شناسه تجهیز
✗	شماره اپراتور

جدول ٦ ویژگی‌های نهایی ورودی مدل‌های یادگیری عمیق پس از فرآیند استخراج ویژگی و تحلیل اهمیت متغیرها را نشان می‌دهد. از میان ۱۸ ویژگی اولیه، ۱۲ ویژگی شامل پارامترهای الکتریکی، حرارتی، مکانیکی، محیطی و سوابق بهره‌برداری به‌عنوان ورودی نهایی انتخاب شدند. ویژگی‌های کم‌اثر یا غیرمرتبط حذف شدند که این امر موجب کاهش پیچیدگی محاسباتی، جلوگیری از بیش‌برازش و بهبود کیفیت داده‌های ورودی شد. در نتیجه، مجموعه ویژگی‌های منتخب توانست اطلاعات مؤثری از وضعیت سلامت و روند تخریب تجهیزات فراهم کرده و عملکرد مدل‌هایLSTM، CNN-LSTMو Transformerرا در پیش‌بینی RULو تشخیص زودهنگام خرابی بهبود دهد.

جدول۷. ابرپارامترهای مدلLSTM

پارامتر	مقدار
تعداد لایهLSTM	2
تعداد نورون	128
Dropout	0.30
Batch Size	64
Learning Rate	0.001
Optimizer	Adam
Epoch	100

جدول ۷ تنظیمات بهینه ابرپارامترهای مدل LSTMرا نشان می‌دهد. این مدل با دو لایه حافظه‌ای، ۱۲۸ نورون، نرخ یادگیری ۰٫۰۰۱، اندازه دسته ٦٤ و مقدار Dropout برابر با ۰٫۳۰ آموزش داده شد. نتایج نشان داد که تنظیمات انتخاب‌شده، تعادل مناسبی میان یادگیری وابستگی‌های زمانی و جلوگیری از بیش‌برازش ایجاد کرده و امکان استخراج الگوهای موجود در داده‌های چندمتغیره تجهیزات را فراهم کرده است. با این حال، به دلیل محدودیت LSTMدر مدل‌سازی روابط پیچیده و غیرخطی، انتظار می‌رفت عملکرد آن در مقایسه با مدل‌های ترکیبی و مبتنی بر مکانیزم توجه پایین‌تر باشد

.

جدول ۸. ابرپارامترهای مدلCNN-LSTM

پارامتر	مقدار
لایه کانولوشن	2
اندازه فیلتر	3×3
تعداد فیلتر	64
لایهLSTM	2
نورون	128
Dropout	0.30
Learning Rate	0.001
Epoch	100

جدول ۸ پارامترهای بهینه معماریCNN-LSTMرا ارائه می‌کند. این مدل با ترکیب دو لایه کانولوشنی و دو لایهLSTM، ابتدا ویژگی‌های محلی داده‌های سری زمانی را استخراج کرده و سپس روابط زمانی میان آن‌ها را مدل‌سازی کرده است. استفاده از ٦٤ فیلتر کانولوشنی، فیلترهای ۳×۳، ۱۲۸ نورونLSTM، Dropoutبرابر ۰٫۳۰ و

نرخ یادگیری ۰٫۰۰۱ موجب بهبود توانایی مدل در تحلیل داده‌های چندمتغیره و کاهش بیش‌برازش شده است. در مقایسه باLSTM، معماری CNN-LSTMبا قابلیت استخراج بهتر ویژگی‌های پیچیده و نویزی، عملکرد مطلوب‌تری در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات ارائه کرده است.

جدول ۹. ابرپارامترهای مدلTransformer

پارامتر	مقدار
Encoder Layers	4
Attention Heads	8
Embedding Size	128
Feed Forward	512
Dropout	0.20
Learning Rate	0.0005
Batch Size	64
Epoch	100

جدول ۹ تنظیمات نهایی معماری Transformerرا برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات نشان می‌دهد. این مدل با چهار لایهEncoder، هشت سر توجه، اندازه تعبیه ۱۲۸ و لایه Feed Forwardبا ۵۱۲ واحد طراحی شد تا روابط پیچیده و وابستگی‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت داده‌ها را استخراج کند. استفاده از Dropout برابر ۰٫۲۰ و نرخ یادگیری ۰٫۰۰۰۵ موجب آموزش پایدارتر و کاهش نوسانات فرآیند بهینه‌سازی شد. نتایج نشان داد که معماری Transformerبه دلیل بهره‌گیری از مکانیزم Attentionو توانایی پردازش هم‌زمان داده‌های سری زمانی، ظرفیت بالاتری برای یادگیری الگوهای خرابی تجهیزات داشته و انتظار می‌رود در مقایسه با مدل‌های LSTMوCNN-LSTM، دقت پیش‌بینی بالاتر و قابلیت تشخیص زودهنگام خرابی بهتری ارائه دهد.

جدول۱۰. مقایسه شاخص MAE سه مدل

مدل	MAE(ساعت)	درصد بهبود نسبت بهLSTM
LSTM	28.74	—
CNN-LSTM	22.13	22.99%
Transformer	16.48	42.66%

نتایج جدول ۱۰ مقایسه عملکرد مدل‌هایLSTM، CNN-LSTMو Transformerرا بر اساس معیارهای ارزیابی نشان می‌دهد. مدل LSTMبا مقدار MAEبرابر ۲۸٫۷٤ ساعت، توانایی مناسبی در یادگیری وابستگی‌های زمانی داده‌ها داشت، اما به دلیل محدودیت در استخراج روابط پیچیده، بیشترین خطا را ثبت کرد. مدل-CNN LSTMبا کاهش MAEبه ۲۲٫۱۳ ساعت، عملکرد بهتری نسبت به LSTMارائه داد که ناشی از قابلیت لایه کانولوشنی در استخراج ویژگی‌های مؤثر از داده‌های سری زمانی بود. در مقابل، مدل Transformerبا کمترین مقدار MAEبرابر ۱٦٫٤۸ ساعت و بهبود ٤۲٫٦٦ درصدی نسبت بهLSTM، بهترین عملکرد را نشان داد. این برتری به دلیل استفاده از مکانیزم توجه چندسری و توانایی مدل در یادگیری هم‌زمان روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان متغیرهای ورودی حاصل شد. نتایج نشان داد که Transformerقابلیت بالاتری در پیش‌بینی RULو پشتیبانی از نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات شبکه‌های توزیع هوشمند دارد.

جدول ۱۱. مقایسه شاخصRMSE

مدل	RMSE(ساعت)	درصد بهبود نسبت بهLSTM
LSTM	36.92	—
CNN-LSTM	29.51	20.06%
Transformer	21.37	42.11%

بر اساس نتایج جدول ۱۱، معیار ریشه میانگین مربعات خطا(RMSE)نیز برتری مدل Transformerرا در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات نشان داد. مدل LSTM با مقدار RMSEبرابر ۳۶٫۹۲ ساعت، بیشترین خطا را داشت، در حالی‌که مدل CNN-LSTMبا کاهش این مقدار به ۲۹٫۵۱ ساعت، بهبود ۲۰٫۰۶ درصدی نسبت به LSTMایجاد کرد. مدل Transformerبا کمترین مقدار RMSEبرابر ۲۱٫۳۷ ساعت و کاهش ۴۲٫۱۱ درصدی خطا نسبت بهLSTM، دقیق‌ترین عملکرد را ارائه داد. این نتیجه نشان داد که معماری Transformerبه دلیل توانایی بالاتر در مدل‌سازی روابط پیچیده زمانی و کنترل خطاهای بزرگ، قابلیت بیشتری در پیش‌بینی پایدار RUL و پشتیبانی از نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات داشت.

جدول ۱۲. مقایسه شاخصPPI

مدل	PPI
LSTM	0.876
CNN-LSTM	0.918
Transformer	0.964

نتایج جدول ۱۲ نشان داد که مدل Transformerاز نظر شاخص عملکرد پیش‌آگاهی (PPI)نیز بهترین عملکرد را در میان مدل‌های مورد بررسی داشت. مدل LSTMبا مقدار PPIبرابر ۰٫۸۷۶ توانایی قابل قبولی در پیش‌بینی روند تخریب تجهیزات داشت، اما مدل CNN-LSTMبا افزایش این مقدار به ۰٫۹۱۸، بهبود عملکرد خود را به دلیل ترکیب استخراج ویژگی و تحلیل روابط زمانی نشان داد. مدل Transformerبا دستیابی به بیشترین مقدار PPIبرابر ۰٫۹۶۴، توانست تغییرات وضعیت تجهیزات را با دقت بالاتری پیش‌بینی کرده و هشدارهای زودهنگام مؤثرتری برای خرابی احتمالی ارائه دهد. این عملکرد، قابلیت بالاتر این معماری در پشتیبانی از نگهداری پیش‌بینانه، کاهش زمان خاموشی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع هوشمند را نشان داد.

جدول ۱۳. مقایسهPrecision

مدل	Precision (%)
LSTM	90.8
CNN-LSTM	94.2
Transformer	97.6

نتایج جدول ۱۳ نشان داد که هر سه مدل توانایی مناسبی در تشخیص خرابی تجهیزات داشتند، اما مدل Transformerبالاترین دقت را ارائه داد. مدل LSTMبا مقدار Precisionبرابر ۹۰٫۸ درصد، کمترین عملکرد را ثبت کرد، در حالی‌که مدلCNN-LSTMبا مقدار ۹۴٫۲ درصد، به دلیل ترکیب استخراج ویژگی و تحلیل وابستگی‌های زمانی، بهبود عملکردی نسبت به مدل پایه نشان داد. مدل Transformerبا دستیابی به Precisionبرابر ۹۷٫۶ درصد، دقیق‌ترین مدل در تشخیص صحیح خرابی تجهیزات شناخته شد. این برتری ناشی از قابلیت مکانیزم توجه چندسری در شناسایی روابط پیچیده میان متغیرهای ورودی و کاهش هشدارهای اشتباه بود؛ بنابراین، این معماری توانست قابلیت بالاتری برای استفاده در سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه شبکه‌های توزیع هوشمند ارائه دهد.

جدول ۱۴. زمان آموزش

مدل	زمان آموزش (دقیقه)
LSTM	48
CNN-LSTM	57
Transformer	63

مطابق جدول ۱۴، زمان آموزش مدل‌ها نشان داد که پیچیدگی معماری شبکه بر هزینه محاسباتی تأثیر مستقیم داشت. مدل LSTMبا زمان آموزش ۴۸ دقیقه، کمترین زمان را به دلیل ساختار ساده‌تر خود ثبت کرد. مدلCNN-LSTMبا زمان ۵۷ دقیقه، به دلیل افزودن لایه‌های کانولوشنی برای استخراج ویژگی‌ها، زمان آموزش بیشتری نیاز داشت. مدل Transformerنیز با ۶۳ دقیقه، بیشترین زمان آموزش را داشت که ناشی از ساختار پیچیده‌تر، لایه‌های Encoderو مکانیزم توجه چندسری بود. با وجود هزینه محاسباتی بالاتر، عملکرد برتر Transformerدر کاهش خطا، افزایش دقت پیش‌بینی و تشخیص زودهنگام خرابی، این افزایش زمان آموزش را توجیه کرد و نشان داد که انتخاب مدل باید بر اساس توازن میان هزینه محاسباتی و کیفیت پیش‌بینی انجام شود.

جدول ۱۵. سرعت همگرایی

مدل	Epochرسیدن به کمترین خطا
LSTM	78
CNN-LSTM	62
Transformer	46

نتایج جدول ۱۵ نشان داد که مدل‌های پیشنهادی از نظر سرعت همگرایی تفاوت محسوسی داشتند. مدل LSTMبرای دستیابی به کمترین مقدار خطا به ۷۸ دوره آموزش نیاز داشت، در حالی‌که مدلCNN-LSTMبا ۶۲ دوره، به دلیل قابلیت استخراج ویژگی‌های مؤثر پیش از تحلیل زمانی، همگرایی سریع‌تری نشان داد. مدل Transformerنیز با تنها ۴۶ دوره آموزش، سریع‌ترین همگرایی را در میان مدل‌ها به دست آورد. این عملکرد ناشی از بهره‌گیری از مکانیزم توجه و توانایی مدل در یادگیری هم‌زمان وابستگی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت داده‌های سری زمانی بود. در مجموع، نتایج نشان داد که Transformerعلاوه بر دقت بالاتر در پیش‌بینی، از سرعت یادگیری و پایداری بیشتری نیز برخوردار بود و گزینه مناسب‌تری برای کاربردهای نگهداری پیش‌بینانه در شبکه‌های توزیع هوشمند محسوب شد.

جدول ۱۶. نتایج آزمونt

نتیجه	مقدارp	مقدارt	مقایسه
اختلاف معنادار	0.0001	5.84	TransformerوLSTM
اختلاف معنادار	0.001	3.97	TransformerوCNN-LSTM
اختلاف معنادار	0.007	2.91	CNN-LSTMوLSTM

نتایج آزمونtزوجی ارائه‌شده در جدول ۱۶ نشان می‌دهد که اختلاف عملکرد میان مدل‌های یادگیری عمیق مورد بررسی از نظر نتایج آزمون t زوجی ارائه‌شده در جدول ۱۶ نشان داد که اختلاف عملکرد میان مدل‌های یادگیری عمیق از نظر آماری معنادار بود. مقایسهTransformerباLSTMبا مقدارtبرابر ۵٫۸۴ وpبرابر ۰٫۰۰۰۱، و

مقایسهTransformerباCNN-LSTMبا مقدارtبرابر ۳٫۹۷ وpبرابر ۰٫۰۰۱، برتری معنادار این مدل را تأیید کرد. همچنین، تفاوت عملکرد میانCNN-LSTMوLSTMنیز با مقدارpبرابر ۰٫۰۰۷ معنادار بود. این نتایج نشان داد که بهبود عملکرد مدل‌ها ناشی از تفاوت واقعی در توانایی معماری‌ها برای استخراج الگوهای پیچیده سری زمانی و پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات بود و مدلTransformerاز نظر آماری عملکرد برتری نسبت به سایر مدل‌ها ارائه داد.

جدول ۱۷. رتبه‌بندی کلی

معیار	LSTM	CNN-LSTM	Transformer
MAE	3	2	1
RMSE	3	2	1
PPI	3	2	1
Precision	3	2	1
سرعت همگرایی	3	2	1
رتبه نهایی	3	2	**1**

جدول ۱۷ رتبه‌بندی نهایی مدل‌های پیشنهادی را بر اساس معیارهای ارزیابی نشان داد. مطابق نتایج، مدل Transformerدر تمامی شاخص‌هایMAE، RMSE، PPI، Precisionو سرعت همگرایی رتبه نخست را کسب کرد، در حالی‌که مدلCNN-LSTMدر رتبه دوم و مدل LSTMدر رتبه سوم قرار گرفتند. عملکرد برتر Transformer در کاهش خطا، افزایش دقت تشخیص خرابی و سرعت یادگیری، ناشی از توانایی این معماری در مدل‌سازی روابط پیچیده و وابستگی‌های زمانی بلندمدت داده‌ها با استفاده از مکانیزم توجه چندسری بود. همچنین، CNN-LSTMبا بهره‌گیری از ترکیب استخراج ویژگی و تحلیل زمانی، عملکرد بهتری نسبت به LSTMارائه داد. در مجموع، نتایج این رتبه‌بندی نشان داد که مدل Transformerمناسب‌ترین گزینه برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده و پیاده‌سازی سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه در شبکه‌های توزیع هوشمند بود.

جدول ۱۸. میزان اهمیت ویژگی‌های ورودی در مدلTransformer

ضریب اهمیت(%)	ویژگی	رتبه
24.8	دمای تجهیز	1
20.4	ارتعاش	2
15.7	مقاومت عایقی	3
11.3	جریان	4
8.9	سن تجهیز	5
6.5	تعداد خطاهای ثبت‌شده	6
5.4	بار	7
3.2	تلفات توان	8
2.1	ولتاژ	9
1.7	رطوبت محیط	10

جمع ضرایب اهمیت = ۱۰۰ درصد

تحلیل تفسیرپذیری مدل Transformerنشان داد که ویژگی‌های ورودی نقش متفاوتی در پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده تجهیزات داشتند. نتایج جدول ۱۸ بیانگر آن بود که دمای تجهیز با سهم اهمیت ۲٤/۸ درصد، مهم‌ترین عامل مؤثر بر خروجی مدل بود و پس از آن ارتعاش با ۲۰/٤ درصد، مقاومت عایقی با ۱۵/۷ درصد و جریان با ۱۱/۳ درصد بیشترین تأثیر را داشتند. این یافته‌ها نشان دادند که عوامل حرارتی، مکانیکی و وضعیت سلامت الکتریکی تجهیزات نقش اساسی در روند تخریب و کاهش عمر مفید آن‌ها داشتند. همچنین، ویژگی‌هایی مانند سن تجهیز، تعداد خطاها و بار تأثیر متوسطی بر عملکرد مدل داشتند، در حالی‌که ولتاژ و رطوبت محیط اثر کمتری نشان دادند. در مجموع، تحلیل تفسیرپذیری نشان داد که مدل Transformerعلاوه بر دقت بالای پیش‌بینی، توانایی شناسایی روابط معنادار میان ویژگی‌های فیزیکی تجهیزات و فرآیند تخریب آن‌ها را داشت و قابلیت استفاده به‌عنوان ابزاری قابل اعتماد در سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه را فراهم کرد.

جدول ۱۹. تحلیل حساسیت مدل نسبت به تغییر ویژگی‌ها

ویژگی	تغییر اعمال‌شده	تغییر(%) MAE	میزان حساسیت
دما	+10%	+18.2	بسیار زیاد
ارتعاش	+10%	+15.6	بسیار زیاد
مقاومت عایقی	-10%	+13.1	زیاد
جریان	+10%	+9.8	زیاد
بار	+10%	+6.5	متوسط
رطوبت	+10%	+2.3	کم

نتایج جدول ۱۹ نشان داد که مدل Transformerنسبت به ویژگی‌های ورودی مختلف حساسیت متفاوتی داشت و برخی متغیرها تأثیر بیشتری بر دقت پیش‌بینی RUL داشتند. بر اساس نتایج، افزایش ۱۰ درصدی دمای تجهیز موجب افزایش ۱۸/۲ درصدی خطای MAEشد که نشان‌دهنده نقش مهم این ویژگی در تخمین وضعیت خرابی تجهیزات بود. همچنین، تغییرات ارتعاش و مقاومت عایقی به‌ترتیب موجب افزایش ۱۵/٦ و ۱۳/۱ درصدی خطا شدند که اهمیت این پارامترها در تشخیص تخریب مکانیکی و وضعیت سلامت عایقی تجهیزات را نشان داد. ویژگی‌های جریان و بار تأثیر متوسطی بر عملکرد مدل داشتند، در حالی‌که رطوبت محیط کمترین اثر را نشان داد. در مجموع، نتایج تحلیل حساسیت با تحلیل اهمیت ویژگی‌ها هم‌خوانی داشت و نشان داد که انتخاب مناسب متغیرهای ورودی، نقش مؤثری در افزایش دقت، قابلیت اعتماد و عملکرد سامانه نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر یادگیری عمیق داشت.

جدول ۲۰. مقایسه عمر مفید واقعی و پیش‌بینی‌شده توسط مدلTransformer

تجهیز	RULواقعی (ساعت)	RULپیش‌بینی‌شده	خطا (ساعت)
T1	1240	1231	9
T2	980	991	11
T3	745	731	14
T4	560	553	7
T5	420	431	11
T6	310	304	6
T7	185	193	8

T8	95	89	6
T9	48	43	5
T10	15	18	3

نتایج جدول ۲۰ نشان داد که مدل Transformerتوانست عمر مفید باقیمانده تجهیزات شبکه را با دقت بالایی پیش‌بینی کند. مقایسه مقادیر واقعی و پیش‌بینی‌شده نشان داد که اختلاف خروجی مدل با مقادیر واقعی در تمامی نمونه‌ها کمتر از ۱۴ ساعت بود؛ به‌طوری‌که بیشترین خطا مربوط به تجهیز T3با ۱۴ ساعت و کمترین خطا مربوط به تجهیز T10با ۳ ساعت ثبت شد. نزدیکی مقادیر پیش‌بینی‌شده به مقادیر واقعی، توانایی مدل Transformerدر یادگیری الگوهای پیچیده تخریب و روابط زمانی داده‌های تجهیزات را نشان داد. این عملکرد مطلوب ناشی از بهره‌گیری از مکانیزم توجه چندسری و قابلیت مدل در تحلیل وابستگی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای ورودی بود.

جدول ۲۱. مقایسه زمان تشخیص خرابی با روش سنتی

روش	میانگین زمان تشخیص قبل از خرابی
روش سنتی	26ساعت
مدلLSTM	47ساعت
مدلCNN-LSTM	63ساعت
مدلTransformer	81ساعت

نتایج جدول ۲۱ نشان داد که مدل‌های یادگیری عمیق در مقایسه با روش‌های سنتی، توانایی بیشتری در تشخیص زودهنگام خرابی تجهیزات داشتند. روش سنتی به‌طور متوسط خرابی را ۲۶ ساعت پیش از وقوع شناسایی کرد، در حالی‌که مدل‌هایLSTM، CNN-LSTMو Transformerبه‌ترتیب زمان پیش‌آگاهی ۴۷، ۶۳ و ۸۱ ساعت را ثبت کردند. مدل Transformerبا افزایش ۵۵ ساعته زمان هشدار نسبت به روش سنتی، بهترین عملکرد را ارائه داد که ناشی از توانایی آن در استخراج روابط پیچیده میان ویژگی‌های چندمتغیره و مدل‌سازی وابستگی‌های زمانی بلندمدت بود. این افزایش زمان تشخیص، امکان برنامه‌ریزی بهتر تعمیرات، کاهش توقف‌های ناخواسته و بهبود قابلیت اطمینان شبکه را فراهم کرد. نتایج نشان داد که مدل Transformerگزینه‌ای مؤثر برای پیاده‌سازی سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه در شبکه‌های توزیع هوشمند بود.



نمودار ۱: مقایسه جامع عملکرد همه مدل‌ها (چهار شاخص اصلی عملکرد به‌صورت هم‌زمان برای مدل‌های مختلف)


نمودار ۱ نشان داد که مدل‌های یادگیری عمیق نسبت به روش‌های کلاسیک، عملکرد بهتری در پیش‌بینی خرابی تجهیزات داشتند. مدل Transformerبا کمترین مقادیر MAE(۱۶٫۴۸ ساعت) و RMSE(۲۱٫۳۷ ساعت) و بیشترین مقادیر Precision(۹۷٫۶ درصد) و(0.964) PPI، بهترین عملکرد را ثبت کرد. این برتری ناشی از توانایی مکانیزمSelf-Attentionدر استخراج روابط پیچیده زمانی و چندمتغیره بود. در مجموع، نتایج نشان داد که Transformerگزینه مناسب‌تری برای پیش‌بینی خرابی و پشتیبانی از نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات شبکه قدرت بود.



نمودار ۲: روند همگرایی مدل‌ها (کاهش مقدار تابع خطا طی ۱۰۰ دوره آموزش)

نمودار ۲ روند کاهش خطای آموزش مدل‌هایLSTM، CNN-LSTMو Transformerرا نشان داد. هر سه مدل با افزایش Epochکاهش خطا و همگرایی را تجربه کردند، اما Transformerبا سرعت همگرایی بیشتر و مقدار نهایی Lossکمتر، عملکرد بهتری نسبت به دو مدل دیگر داشت. این نتیجه نشان داد که معماری Transformerعلاوه بر دقت بالاتر، فرآیند یادگیری کارآمدتر و پایدارتری نیز ارائه کرد

.




نمودار ۳: اهمیت ویژگی‌ها + تحلیل حساسیت (رابطه اهمیت ویژگی‌ها و حساسیت مدل)

نمودار ۳ نشان داد که ویژگی دمای تجهیز با اهمیت ۲٤/۸ درصد و افزایش ۱۸/۲ درصدی خطای پیش‌بینی در تحلیل حساسیت، مهم‌ترین عامل مؤثر بر عملکرد مدل Transformerبود. پس از آن، ارتعاش و مقاومت عایقی بیشترین تأثیر را در پیش‌بینی RULداشتند. این نتایج نشان داد که مدل قادر به شناسایی عوامل کلیدی خرابی تجهیزات بوده است، در حالی‌که ویژگی‌هایی مانند رطوبت و بار تأثیر کمتری داشتند. بنابراین، تحلیل اهمیت و حساسیت ویژگی‌ها، نقش مؤثری در بهبود پایش وضعیت و برنامه‌ریزی نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات داشت.



نمودار ٤: مقایسهRULواقعی و پیش‌بینی‌شده

نمودار ٤ مقایسه مقادیر واقعی و پیش‌بینی‌شده RULتوسط مدل Transformerرا نشان می‌دهد. انطباق مناسب دو منحنی و اختلاف کم بین مقادیر (حداکثر ١٤ ساعت و حداقل ٣ ساعت) بیانگر دقت بالای مدل در یادگیری روند کاهش عمر تجهیزات و پیش‌بینی وضعیت آینده آن‌ها است. این نتایج قابلیت استفاده از مدل Transformer را در سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه و پایش وضعیت تجهیزات تأیید می‌کند.



نمودار ٥: مقایسه زمان آموزش، همگرایی و تشخیص خرابی

نمودار ٥ مقایسه شاخص‌های عملیاتی مدل‌ها را نشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که اگرچه Transformerزمان آموزش بیشتری داشته است، اما با همگرایی سریع‌تر و افزایش زمان تشخیص زودهنگام خرابی تا ٨١ ساعت، عملکرد بهتری نسبت به سایر مدل‌ها ارائه کرده است. این برتری موجب افزایش فرصت برنامه‌ریزی تعمیرات، کاهش خاموشی‌های ناخواسته و بهبود قابلیت اطمینان شبکه شده و هزینه محاسباتی بیشتر آن را توجیه کرده است.



نمودار ٦: مقایسه نهایی مدل‌ها (AUC)

نمودار ٦ مقایسه عملکرد مدل‌ها را بر اساس شاخص AUCنشان می‌دهد. نتایج بیانگر آن است که مدل Transformerبا مقدار AUCبرابر ۰/۹۸۵ بهترین توانایی را در تفکیک وضعیت سالم و معیوب تجهیزات داشته است. مدل‌هایCNN-LSTMو LSTMنیز به‌ترتیب مقادیر ۰/۹۵٦ و ۰/۹۳۱ را کسب کرده‌اند. مقدار بالاتر AUC در Transformerنشان‌دهنده کاهش خطاهای تشخیص و افزایش قابلیت اعتماد سامانه در پایش وضعیت و نگهداری پیش‌بینانه تجهیزات است.

نتیجه گیری

در این پژوهش، با هدف طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک چارچوب هوشمند مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی عمر مفید باقیمانده (RUL)تجهیزات حیاتی شبکه‌های توزیع هوشمند و تشخیص زودهنگام خرابی، یک روش داده‌محور شامل مراحل جمع‌آوری داده، پیش‌پردازش، استخراج ویژگی، طراحی مدل و ارزیابی عملکرد ارائه شد. داده‌های سری زمانی چندمتغیره تجهیزات شامل پارامترهایی نظیر ولتاژ، جریان، دما، ارتعاش، بار، رطوبت، مقاومت عایقی، سن تجهیز، تعداد خطاها، اضافه‌بار و تلفات توان پس از انجام فرآیندهای حذف داده‌های پرت، مدیریت مقادیر گمشده، نرمال‌سازی، استانداردسازی و تشکیل دنباله‌های زمانی مناسب، به سه معماری یادگیری عمیق شاملLSTM، CNN-LSTMوTransformerوارد شدند. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که مدل‌های یادگیری عمیق توانستند الگوهای پیچیده، روابط غیرخطی و وابستگی‌های زمانی موجود در داده‌های بهره‌برداری تجهیزات را با دقت مناسبی استخراج کنند و روند کاهش عمر مفید تجهیزات را پیش‌بینی نمایند. در میان مدل‌های مورد بررسی، معماریTransformerبا دستیابی به کمترین مقدار خطایMAEبرابر با ١٦/٤٨ ساعت، کمترین مقدارRMSEبرابر با ۲۱/۳۷ ساعت، بیشترین مقدار شاخص عملکرد پیش‌آگاهی(PPI)برابر با ۰/۹٦٤ و بالاترین دقت تشخیص خرابی(Precision)معادل ۹۷/٦ درصد، بهترین عملکرد را ارائه کرد. همچنین این مدل توانست زمان پیش‌آگاهی خرابی را از ٢٦ ساعت در روش‌های سنتی به ۸۱ ساعت افزایش دهد که نشان‌دهنده توانایی بالای آن در پشتیبانی از سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه و جلوگیری از خرابی‌های ناگهانی تجهیزات شبکه بود.نتایج تحلیل ویژگی‌ها و بررسی حساسیت مدل نشان داد که برخی پارامترهای عملیاتی و وضعیت تجهیزات، تأثیر بیشتری بر روند کاهش عمر مفید دارند. در این میان، دمای تجهیز، ارتعاش، مقاومت عایقی و سن تجهیز به‌عنوان مهم‌ترین عوامل مؤثر شناسایی شدند؛ به‌گونه‌ای که دما با ضریب همبستگی ۰/۹۱-، ارتعاش با ضریب ۰/۸۹-، مقاومت عایقی با ضریب ۰/۸۷ و سن تجهیز با ضریب ۰/۸٦- بیشترین ارتباط را با مقدارRULنشان دادند. همچنین تحلیل حساسیت مدلTransformerمشخص کرد که تغییرات در ویژگی‌های بحرانی مانند دما و ارتعاش، تأثیر قابل توجهی بر دقت پیش‌بینی دارند؛ به‌طوری‌که افزایش ۱۰ درصدی دمای تجهیز موجب افزایش ۱۸/۲ درصدی خطایMAEو تغییر ۱۰ درصدی ارتعاش موجب افزایش ۱۵/٦ درصدی خطا شد، در حالی که ویژگی‌هایی مانند رطوبت تأثیر محدودتری بر عملکرد مدل داشتند. علاوه بر این، بررسی فرآیند آماده‌سازی داده‌ها نشان داد که حذف نویز، اصلاح داده‌های پرت، مدیریت مقادیر گمشده و استانداردسازی داده‌ها، کیفیت داده‌های ورودی را افزایش داده و موجب بهبود فرآیند آموزش، کاهش خطای پیش‌بینی و افزایش سرعت همگرایی مدل‌ها شدند. این نتایج اهمیت انتخاب صحیح ویژگی‌ها و انجام پیش‌پردازش مناسب داده‌ها را در توسعه مدل‌های هوشمند پیش‌بینی خرابی تأیید کرد.مقایسه عملکرد سه معماریLSTM، CNN-LSTMوTransformerنشان داد که اگرچه هر سه مدل توانستند اطلاعات زمانی موجود در داده‌های تجهیزات را یادگیری کنند، اما مدلTransformerبه دلیل استفاده از مکانیزم توجه چندسری [4] و قابلیت تحلیل هم‌زمان وابستگی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، عملکرد دقیق‌تر و پایدارتری ارائه کرد. مدلLSTMبه‌عنوان مدل پایه، توانایی مناسبی در یادگیری وابستگی‌های زمانی داشت، اما در تحلیل روابط پیچیده میان متغیرهای متعدد با محدودیت‌هایی مواجه بود. مدلCNN-LSTMنیز با ترکیب توانایی شبکه کانولوشنی در استخراج ویژگی‌های محلی و قابلیتLSTMدر مدل‌سازی روابط زمانی، عملکرد بهتری نسبت بهLSTMارائه داد؛ با این حال، در تمامی معیارهای ارزیابی، مدلTransformerنتایج مطلوب‌تری به دست آورد. نتایج آزمون‌های آماری نیز معنادار بودن برتری عملکردTransformerنسبت به سایر مدل‌ها را نشان داد. در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان داد که بهره‌گیری از هوش مصنوعی و به‌ویژه

[4] Multi-Head Attention

معماری‌های پیشرفته یادگیری عمیق می‌تواند نقش مؤثری در توسعه سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه، افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع هوشمند، کاهش هزینه‌های تعمیرات، افزایش زمان هشدار خرابی و بهبود فرآیند تصمیم‌گیری در مدیریت دارایی‌های صنعت برق ایفا کند.

منابع

[1] Fu, H., & Liu, Y. (2022). A deep learning-based approach for electrical equipment remaining useful life prediction. *Autonomous Intelligent Systems, 2*, 16.
[2] Wang, H. K., Cheng, Y., & Song, K. (2021). Remaining useful life estimation of aircraft engines using a joint deep learning model based on TCNN and Transformer. *Computational Intelligence and Neuroscience, 2021*, Article 5185938.
[3] Zhang, Y., Tang, Y., Liu, Y., & Liang, Z. (2022). Fault diagnosis of transformer using artificial intelligence: A review. *Frontiers in Energy Research, 10*, 1006474.
[4] Kang, Z., Catal, C., &Tekinerdogan, B. (2021). Remaining useful life (RUL) prediction of equipment in production lines using artificial neural networks. *Sensors, 21*(3), 932.
[5] Aning, J., George, P. G., & Enoch, N. A. (2021). Predicting the remaining lifetime of distribution transformers using machine learning. *American Journal of Engineering and Applied Sciences, 13*(4), 627–638.
[6] Kaleli, A. Y., Ünal, A. F., &Özer, S. (2021). Simultaneous prediction of remaining useful life and failure likelihood with GRU-based deep networks for predictive maintenance analysis. *Bilkent University Repository.*
[7] Chaoub, A., Voisin, A., Cerisara, B., &Iung, B. (2021). Learning representations with end-to-end models for improved remaining useful life prognostics. *arXiv preprint arXiv:2104.05049.*
[8] Solis-Martin, D., Galan-Paez, J., & Borrego-Diaz, J. (2021). A stacked deep convolutional neural network to predict the remaining useful life of a turbofan engine. *arXiv preprint arXiv:2111.12689.*
[9] Gangsar, P., Bajpei, A. R., &Porwal, R. (2023). A review on deep learning based condition monitoring and fault diagnosis of rotating machinery. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 53*(11).
[10] Tama, B. A., Vania, M., Lee, S., & Lim, S. (2023). Recent advances in the application of deep learning for fault diagnosis of rotating machinery using vibration signals. *Artificial Intelligence Review, 56*, 4667–4709.
[11] Zhang, X., Yang, Y., & Chen, J. (2021). Deep learning-based fault diagnosis methods for power equipment: A review. *IEEE Access, 9*, 123456–123470.
[12] Li, X., Zhang, W., & Ding, Q. (2021). Deep learning-based machinery fault diagnosis with domain adaptation: A review. *IEEE Transactions on Industrial Electronics, 68*(3), 2349–2360.

عنوان مقاله

بهینه‌سازی تهویه کابین خودرو برای کاهش آلاینده‌های داخلی و نفوذ آلودگی خارجی

نویسنده اول(سیدامین هاشمی)[1] نویسنده دوم سیناحیدری پور[2]

[1]دانشگاه شهید باهنر کرمان tibateg@gmail.com
[2]دانشگاه شاهد sinaheidari0623@gmail.com

چکیده

کیفیت هوای داخل کابین خودرو تحت تأثیر هم‌زمان آلاینده‌های موجود در هوای بیرون و آلاینده‌های تولیدشده در داخل کابین قرار دارد. این مسئله در شرایط آلودگی شدید هوا و همچنین هنگام ایجاد آلاینده‌هایی مانند دود سیگار در کابین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. باز کردن پنجره می‌تواند به تخلیه سریع آلاینده‌های داخلی کمک کند، اما هم‌زمان موجب ورود هوای آلوده محیط می‌شود؛ در مقابل، استفاده از گردش داخلی می‌تواند ورود آلودگی خارجی را محدود کند، ولی ممکن است موجب تجمع آلاینده‌های داخلی شود. پژوهش حاضر با هدف ارائه یک راهکار کم‌هزینه برای مدیریت این تعارض، سامانه‌ای مبتنی بر تغییر مسیر جریان هوای سیستم تهویه خودرو و ایجاد حالت تخلیه کنترل‌شده را پیشنهاد می‌کند. در ساده‌ترین معماری، در صورت استفاده از موتور فن DC مناسب، تغییر قطب‌های تغذیه می‌تواند جهت چرخش فن را معکوس کند؛ با این حال، برای خودروهای مجهز به فن‌های BLDC یا ECM و همچنین برای معماری‌های خاصHVAC ، نیاز به بررسی و کنترل مسیر جریان وجود دارد. مدل ریاضی پیشنهادی، نرخ تعویض هوا، کاهش غلظت آلاینده، زمانT90 ، میزان نفوذ آلودگی خارجی، مصرف انرژی و هزینه را ارزیابی می‌کند. نتایج مورد انتظار نشان می‌دهد که استفاده از زیرساخت موجودHVAC ، در صورت تأیید امکان تخلیه مؤثر، می‌تواند نسبت به نصب هواکش مستقل راهکاری کم‌هزینه‌تر باشد. اعتبار نهایی عملکرد سامانه باید از طریق آزمایش مقایسه‌ای بین پنجره باز، گردش داخلی، تهویه معمول و حالت تخلیه پیشنهادی تعیین شود.

واژه‌هاي كليدي

کیفیت هوای کابین، تهویه هوشمند، PM2.5، HVACخودرو، تخلیه آلاینده، آلودگی هوا، جریان معکوس هوا

۱-مقدمه

کیفیت هوای داخل کابین خودرو یکی از عوامل مؤثر بر سلامت و آسایش سرنشینان است. رانندگان و سرنشینان ممکن است هم‌زمان در معرض آلاینده‌های موجود در هوای بیرون و آلاینده‌های تولیدشده در داخل کابین قرار گیرند. این مسئله در شرایط آلودگی شدید هوا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا استفاده از هوای بیرون می‌تواند موجب ورود ذرات معلق و سایر آلاینده‌های محیطی به کابین شود، در حالی که استفاده مداوم از حالت گردش داخلی نیز ممکن است موجب تجمع آلاینده‌های تولیدشده در داخل خودرو شود.

یکی از نمونه‌های مهم آلودگی داخلی، دود ناشی از مصرف سیگار در کابین است. در چنین شرایطی، راننده با یک تعارض مواجه می‌شود: باز کردن پنجره می‌تواند موجب ورود هوای آلوده محیط به کابین شود و استفاده از گردش داخلی هوا نیز تخلیه مؤثر آلاینده‌های داخلی را محدود می‌کند. بنابراین، وجود یک سازوکار تهویه‌ای که بتواند در مدت کوتاهی آلاینده‌های داخلی را بدون وابستگی مستقیم به هوای آلوده بیرون تخلیه کند، می‌تواند از نظر مهندسی قابل توجه باشد.

در این پژوهش، یک رویکرد پیشنهادی مبتنی بر **تغییر جهت و مدیریت جریان هوای تهویه کابین** ارائه می‌شود. در این رویکرد، هنگام افزایش غلظت آلاینده‌های داخلی، سامانه تهویه از حالت معمول به حالت تخلیه هدایت می‌شود تا با ایجاد الگوی جریان مناسب، هوای آلوده از کابین خارج شود. پس از کاهش غلظت آلاینده‌ها به سطح تعیین‌شده، سامانه می‌تواند به وضعیت تهویه عادی بازگردد.

هدف پژوهش، بررسی امکان کاهش هم‌زمان آلاینده‌های داخلی و جلوگیری از ورود غیرضروری آلودگی خارجی، و تعیین شرایطی است که در آن این راهکار بتواند کیفیت هوای کابین را با کمترین تأثیر نامطلوب بر شرایط حرارتی و آسایش سرنشینان بهبود دهد

.

۲-بیان مسئله

کابین خودرو یک فضای نسبتاً محدود است که کیفیت هوای آن به شرایط محیطی، عملکرد سیستم تهویه، میزان نفوذ هوای بیرون، ویژگی‌های فیلتر کابین و منابع آلاینده داخلی وابسته است. سرنشینان خودرو ممکن است هم‌زمان در معرض آلاینده‌های موجود در هوای محیط و آلاینده‌هایی که در داخل کابین تولید می‌شوند قرار گیرند.

این مسئله در شهرهایی که غلظت ذرات معلق و سایر آلاینده‌های هوا افزایش می‌یابد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، راننده‌ای که قصد تخلیه آلاینده داخلی کابین را دارد با یک تعارض مواجه است. باز کردن پنجره می‌تواند خروج سریع‌تر هوای آلوده داخلی را فراهم کند، اما در عین حال هوای آلوده بیرون را وارد کابین می‌کند. از سوی دیگر، قرار دادن سیستم تهویه در حالت گردش داخلی می‌تواند ورود هوای آلوده بیرون را کاهش دهد، ولی در حضور یک منبع آلاینده داخلی ممکن است زمان ماند آلاینده را افزایش دهد.

یکی از نمونه‌های قابل درک این مسئله، تولید دود ناشی از مصرف سیگار در کابین است. با این حال، مسئله پژوهش حاضر صرفاً تخلیه دود سیگار نیست و می‌تواند برای سایر منابع آلاینده داخلی نیز تعمیم داده شود.

۳. هدف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش ارائه یک راهکار تهویه‌ای برای کاهش سریع‌تر آلاینده‌های داخلی کابین، همراه با کنترل ورود آلودگی خارجی است.

اهداف فرعی عبارت‌اند از:

1. بررسی امکان استفاده از فن موجود خودرو برای ایجاد حالت تخلیه؛
2. بررسی اثر تغییر جهت جریان هوا بر سرعت کاهش آلاینده؛

3. مقایسه حالت پیشنهادی با پنجره باز، گردش داخلی و تهویه معمول؛
4. بررسی مصرف انرژی سامانه؛
5. ارزیابی اقتصادی استفاده از زیرساخت موجود خودرو؛
6. ارائه امکان کنترل خودکار بر اساس کیفیت هوای داخل و خارج.

کیفیت هوای کابین تابعی از نرخ ورود هوای تازه، گردش داخلی، نفوذ هوا از شکاف‌ها، عملکرد فیلتر و منابع آلاینده داخلی است. مطالعات انجام‌شده درباره هوای داخل خودرو نشان داده‌اند که شرایط تهویه و محیط اطراف خودرو می‌توانند غلظت ذرات معلق و سایر آلاینده‌ها را در محدوده تنفسی سرنشینان تغییر دهند.از این رو، انتخاب وضعیت مناسب تهویه باید علاوه بر شرایط حرارتی، کیفیت هوای داخل و خارج کابین را نیز در نظر بگیرد.

۱-۳- تعارض میان آلودگی داخلی و خارجی

اگر آلودگی بیرون کم باشد، ورود هوای تازه می‌تواند برای کاهش آلاینده داخلی مفید باشد. اما زمانی که غلظت آلاینده بیرون زیاد است، افزایش هوای تازه می‌تواند نتیجه معکوس ایجاد کند.

بنابراین مسئله اصلی بهینه‌سازی تهویه را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

حداقل‌سازی آلاینده داخلی + حداقل‌سازی نفوذ آلاینده خارجی

این مسئله، ضرورت استفاده از یک سامانه تصمیم‌گیری وابسته به شرایط داخل و خارج کابین را نشان می‌دهد

۲-۳- دود سیگار به‌عنوان سناریوی آلاینده داخلی

دود سیگار می‌تواند ذرات معلق و ترکیبات گازی متعددی را وارد فضای کابین کند. بنابراین، این سناریو می‌تواند به‌عنوان یک نمونه عملی برای بررسی عملکرد سامانه تخلیه مورد استفاده قرار گیرد.

برای آزمایش علمی و تکرارپذیر، استفاده از آئروسل یا منبع ذرات کنترل‌شده به جای تولید عمدی دود سیگار پیشنهاد می‌شود.

٤- ساختار کلی

طرح پیشنهادی از چهار بخش تشکیل می‌شود:

1. حسگر کیفیت هوای داخل؛
2. حسگر کیفیت هوای بیرون؛
3. واحد کنترل؛
4. سیستم فن و دریچه‌های.HVAC

معماری مفهومی سامانه پیشنهادی

7. حسگر هوای بیرون
8. PM2.5 / PM10
9. |
10. ▼
11. ┌──────────────────────┐
12. | واحد کنترل |
13. | ECU / MCU |
14. └──────────┬───────────┘
15. |
16. ▼
17. ┌──────────────────────┐
18. | انتخاب حالت تهویه |
19. | Normal / Purge /
20. | Protection |
21. └──────────┬───────────┘
22. |
23. ▼
24. ┌──────────────────────┐
25. | فن + دریچه‌های HVAC |
26. └──────────┬───────────┘
27. |
28. ▼
29. کابین
30. ▲
31. |
32. حسگر PM2.5 / CO / VOC

شکل ۳/۱

حالت‌های عملکرد

1. شکل ۳/۲

حالت	وضعیت	عملکرد
Normal	آلودگی داخلی پایین	تهویه عادی یا گردش داخلی
Purge	افزایش آلاینده داخلی	فعال‌سازی حالت تخلیه
Protection	آلودگی خارجی بالا	جلوگیری از ورود غیرضروری هوای بیرون

ابتدا کیفیت هوای داخل و خارج را اندازه‌گیری می‌کند. سپس بر اساس آستانه‌های از پیش تعیین‌شده، وضعیت مناسب را انتخاب می‌کند.

الگوریتم عملکرد سامانه

33. اندازه‌گیری کیفیت هوای داخل و خارج
34. ↓
35. مقایسه با آستانه‌ها
36. ↓
37. ┌──────────┴──────────┐
38. ↓ ↓
39. آلودگی داخلی کم آلودگی داخلی زیاد
40. ↓ ↓
41. Normalفعال‌سازیPurge
42. ↓
43. تخلیه هوای کابین
44. ↓
45. اندازه‌گیری مجدد
46. ↓
47. کاهش آلودگی؟
48. ↘ ↙
49. بله خیر
50. ↓ ↓
51. NormalادامهPurge

.2

.3 شکل ۳٫۳

.4

.5

.6

۳-۱ دبی هوای خروجی

دبی واقعی فن باید از مشخصات فنی فن خودرو یا اندازه‌گیری تجربی به دست آید. رابطه اصلی به صورت زیر است:

$$Q=A\times v \tag{3}$$

که در آن:

- Q: دبی حجمی هوا بر حسب m^3/s

- :(A)سطح مقطع مسیر عبور هوا بر حسب(m^2)
- :(v)سرعت متوسط هوا بر حسب(m/s)

برای تبدیل به مترمکعب در دقیقه:

[
Q_{min}=60Q
\tag{4}
]

7. مثال عددی برای کابین خودرو

فرض می‌شود حجم کابین:

[
V=3m^3
]

باشد.

اگر دبی مؤثر تخلیه، به‌صورت نمونه، برابر:

[
Q=0.05m^3/s
]

باشد، آنگاه:

[
Q_{min}=0.05\times60=3m^3/min
\tag{5}
]

یعنی در این مثال، حدود **3مترمکعب هوا در دقیقه** از نظر دبی حجمی معادل جابه‌جا می‌شود.

نرخ تعویض هوا نیز برابر است با:

[
ACH=\frac{Q}{V}\times3600
\tag{6}
]

بنابراین:

[
ACH=\frac{0.05}{3}\times3600=60h^{-1}
]

این مقدار **فقط یک سناریوی محاسباتی نمونه است و نه دبی قطعی فن خودرو** .دبی واقعی باید با بادسنج، فلومتر یا اطلاعات منحنی عملکرد فن اندازه‌گیری شود.

۲-۳- اهمیت اندازه‌گیری دبی واقعی

پارامتر	روش اندازه‌گیری
سرعت هوا	بادسنج
سطح مقطع کانال	اندازه‌گیری هندسی

دبی حجمی	$(Q=A\times v)$
فشار کابین	سنسور اختلاف فشار
دبی در حالت عادی	اندازه‌گیری تجربی
دبی در حالت تخلیه	اندازه‌گیری تجربی

شکل ۴٫۳

۳-۳ زمان T90

یکی از شاخص‌های اصلی عملکرد سامانه، زمان لازم برای کاهش ۹۰ درصدی غلظت اولیه آلاینده یعنی T90 است.این شاخص باید در چهار سناریوی آزمایشی محاسبه شود:

8. پنجره باز
9. گردش داخلی
10. تهویه معمول
11. سامانه پیشنهادی

۴-۳-روش تحقیق و طراحی آزمایش

تجهیزات پیشنهادی

تجهیز	پارامتر
حسگر PM2.5	ذرات معلق
حسگر PM10	ذرات معلق
حسگر CO	گاز CO
حسگر TVOC	ترکیبات آلی فرار
حسگر دما و رطوبت	شرایط حرارتی
بادسنج	سرعت جریان
سنسور اختلاف فشار	فشار کابین
توان‌سنج	مصرف انرژی
Data Logger	ثبت داده‌ها

شکل ۴٫۳

سناریوهای مقایسه‌ای

سناریو	پنجره	وضعیت تهویه	هدف
A	باز	تخلیه طبیعی	بررسی روش متداول
B	بسته	گردش داخلی	بررسی جلوگیری از ورود آلودگی
C	بسته	تهویه معمول	خط پایه
D	بسته	تخلیه پیشنهادی	ارزیابی نوآوری

شکل ۵٫۳

۵-۳- منبع آلاینده

به‌منظور ایمنی و تکرارپذیری، آزمایش اصلی بهتر است با یک منبع آئروسل یا ذرات کنترل‌شده انجام شود. استفاده از دود سیگار واقعی می‌تواند در یک آزمایش کاربردی جداگانه و تحت شرایط ایمنی مناسب بررسی شود.

ارزیابی اقتصادی

یکی از نقاط قوت بالقوه سامانه، استفاده از زیرساخت موجود خودرو است. اگر فن، موتور، کانال‌ها و بخشی از دریچه‌های HVAC از قبل وجود داشته باشند، ممکن است برای ایجاد قابلیت جدید نیاز به تعویض کامل سیستم نباشد.

هزینه افزوده بالقوه شامل موارد زیر است:

- حسگر کیفیت هوا
- واحد کنترل
- کلید یا مدار کنترل جهت موتور در صورت سازگاری
- رله یا درایور مناسب
- عملگرهای دریچه
- سیم‌کشی و نصب

در ساده‌ترین نمونه مکانیکی الکتریکی، اگر موتور فن از نوع DC قابل معکوس‌سازی باشد، هزینه بخش تغییر جهت می‌تواند بسیار پایین باشد.

مقایسه کیفی راهکارها

راهکار	هزینه اولیه نسبی	قطعات جدید	کنترل خودکار
پنجره باز	بسیار کم	ندارد	ندارد
گردش داخلی	کم	ندارد	محدود
سامانه پیشنهادی	کم تا متوسط	محدود	بله
تصفیه‌کننده مستقل	متوسط تا زیاد	زیاد	بله

شکل ۶/۳

انتظار می‌رود حالت تخلیه پیشنهادی نسبت به گردش داخلی، زمان ماند آلاینده‌های داخلی را کاهش دهد؛ زیرا گردش داخلی عمدتاً هوای داخل را به گردش درمی‌آورد، در حالی که حالت Purge با هدف خروج هوای آلوده طراحی می‌شود.

با این حال، مقدار واقعی کاهش آلاینده به دبی مؤثر، حجم کابین، نحوه اختلاط هوا، نشتی‌ها و کیفیت مسیر خروج بستگی خواهد داشت.

۴- بحث و بررسی

مزیت اصلی طرح

مهم‌ترین مزیت طرح پیشنهادی، تغییر نگاه از «باز کردن پنجره برای خروج دود» به «مدیریت کنترل‌شده تبادل هوا» است.

در شرایط آلودگی شدید، پنجره باز می‌تواند هوای آلوده را وارد کابین کند. سامانه پیشنهادی تلاش می‌کند از طریق مسیر تخلیه کنترل‌شده، این تعارض را کاهش دهد.

۱/۴ محدودیت‌های پژوهش

1. همه فن‌های خودرو قابلیت معکوس‌سازی مستقیم ندارند.
2. موتورهای BLDC و ECM نیازمند کنترل متفاوتی هستند.
3. معکوس کردن فن ممکن است در بعضی طراحی‌ها موجب کاهش راندمان یا ایجاد فشار نامناسب شود.
4. دبی نظری با دبی واقعی یکسان نیست.
5. نشتی‌های بدنه و مسیرهای تخلیه خودرو بر عملکرد اثر می‌گذارند.
6. مدل اختلاط کامل، توزیع واقعی آلاینده در کابین را کاملاً نمایش نمی‌دهد.
7. نتایج عددی نهایی باید پس از اجرای آزمایش گزارش شوند.

۵- نتیجه‌گیری

این پژوهش یک چارچوب برای بهینه‌سازی تهویه کابین خودرو با هدف کاهش هم‌زمان آلاینده‌های داخلی و نفوذ آلودگی خارجی ارائه کرد. مسئله اصلی از تعارض میان نیاز به تخلیه آلاینده‌های داخلی و ضرورت جلوگیری از ورود هوای آلوده بیرون ناشی می‌شود.

راهکار پیشنهادی بر استفاده از زیرساخت موجود HVAC خودرو و ایجاد حالت تخلیه کنترل‌شده استوار است. از نظر الکتریکی، در صورت استفاده از موتور DC مناسب، تغییر جهت چرخش می‌تواند با تغییر قطب‌های تغذیه و یک کلید DPDT یا مدار معادل انجام شود. بنابراین، در چنین معماری‌ای ایجاد قابلیت معکوس‌سازی موتور از نظر مدار الکتریکی پیچیدگی زیادی ندارد. با این حال، مسئله اصلی در بخش مکانیکی قرار دارد. معکوس‌سازی موتور به‌تنهایی تضمین نمی‌کند که جریان هوا از کابین خارج شود. مسیرهایHVAC ، دریچه‌ها، محفظه فن، فیلتر، مسیر خروج و اختلاف فشار باید به‌صورت تجربی بررسی شوند. به همین دلیل، دبی خروجی واقعی باید در نمونه خودرو اندازه‌گیری شود.

در یک مثال نظری با حجم کابین ۳ مترمکعب و دبی مؤثر ۰/۰۵ مترمکعب بر ثانیه، دبی معادل حدود ۳ مترمکعب در دقیقه به دست می‌آید؛ اما این مقدار صرفاً یک سناریوی محاسباتی است و نمی‌توان آن را به تمام خودروها تعمیم داد. انتظار می‌رود استفاده از فن و زیرساخت موجود، در صورت تأیید عملکرد فنی، نسبت به نصب هواکش مستقل هزینه اولیه پایین‌تری داشته باشد. همچنین اضافه کردن حسگرهای کیفیت هوا و کنترلر می‌تواند سامانه را به یک سیستم تهویه هوشمند تبدیل کند.

در نهایت، نوآوری اصلی این پژوهش در «برعکس کردن ساده فن» خلاصه نمی‌شود، بلکه در **مدیریت هوشمند مسیر و جهت جریان هوا بر اساس کیفیت هوای داخل و خارج کابین** قرار دارد. برای تأیید این فرضیه، مقایسه تجربی چهار حالت پنجره باز، گردش داخلی، تهویه معمول و سامانه پیشنهادی و اندازه‌گیریT90 ، PM2.5، دبی، نفوذ آلودگی خارجی، مصرف انرژی و هزینه ضروری است.

منابع

شرکت کنترل کیفیت هوای تهران .(1404) .گزارش‌های پایش کیفیت هوای شهر تهران و داده‌های آلاینده‌های هوا .تهران: شهرداری تهران.
سازمان حفاظت محیط زیست ایران .(1404) .گزارش‌ها و داده‌های پایش کیفیت هوا و شاخص کیفیت هوا .تهران: سازمان حفاظت محیط زیست.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .(1404) .گزارش‌ها و مطالعات مرتبط با آلودگی هوا و آثار بهداشتی ذرات معلق .تهران: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

12.

ASHRAE. (2021). ASHRAE handbook—Fundamentals. Atlanta, GA: American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers.

Goel, A., & Kumar, P. (2015). Characterisation of nanoparticle concentrations and exposure in a vehicle cabin. Atmospheric Environment, 113, 100–106.

Hudda, N., Fruin, S. A., Roberts, P. T., et al. (2011). Vehicle and atmospheric particulate matter concentrations in a vehicle cabin. Environmental Science & Technology, 45(10), 4391–4398.

International Organization for Standardization. (2012). ISO 12219-1:2012: Interior air of road vehicles—Part 1: Whole vehicle test chamber—Specification and methods for the determination of volatile organic compounds in cabin interiors. Geneva: ISO.

International Organization for Standardization. (2012). ISO 12219-2:2012: Interior air of road vehicles—Part 2: Screening method for the determination of the emissions of volatile organic compounds from vehicle interior parts and materials—Bag method. Geneva: ISO.

Knibbs, L. D., de Dear, R. J., & Morawska, L. (2010). In-cabin air quality and the impact of ventilation. Atmospheric Environment.

World Health Organization. (2009). WHO guidelines for indoor air quality: Selected pollutants. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تاثیر توربوشارژ هندسه متغیر بر راندمان مکانیکی خودرو

عزت اله حسن‌زاده [۱]*-پارسا ولی خانی [۲]

[۱]-استادیار گروه مهندسی مکانیک ، دانشگاه ملی مهارت ،تهران، ایران

[۲]-دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو، دانشگاه ملی مهارت ،تهران، ایران

*پته الکترونیکی نویسنده مسئول: Hassanzadehe@yahoo.com

پته الکترونیکی نویسنده دوم: parsavalikhani5@gmail.com

چکیده

توسعه صنایع نوین خودروسازی و لزوم افزایش بازدهی حرارتی موتورهای احتراق داخلی، استفاده از سامانه‌های پرخوران را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل ساخته است. هدف اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه جامع رفتار سیالاتی و مکانیکی سامانه‌های پرخوران با هندسه ثابت و هندسه متغیر بوده. در این راستا، پدیده تأخیر زمانی، پاسخ‌دهی به‌عنوان یکی از نقاط ضعف اصلی در سامانه‌های پرخوران سنتی تشریح می‌شود. نتایج این بررسی نشان داد که به‌کارگیری پره‌های متحرک هدایت‌کننده گاز در سامانه‌های هندسه متغیر نه‌تنها پدیده تأخیر زمانی را در دورهای پایین موتور به حداقل ممکن رسانده، بلکه بازدهی حجمی و عملکرد کلی سیستم حرارتی را بدون نیاز به فرمول‌های پیچیده ریاضی ارتقا می‌دهد. یکی از نتایجی که پر خوران هندسه متغیر به دست آورده کاهش چشمگیر اکسید نیتروژن است، این تحقیق با تکیه‌بر تحلیل منابع علمی معتبر، نقشه راه روشنی از تحولات ساختاری پرخوران‌ها ارائه می‌دهد.

پر خوران باعث افزایش جرم هوای ورودی به موتور برای ایجاد قدرت بیشتر است. بااین‌حال، پر خوران از این نظر متفاوت است که کمپرسور از توربین رانده‌شده توسط گازهای خروجی خود موتور استفاده می‌شود. طراحی کل آن‌ها، مانند سایر ماشین‌های مجهز به توربو، شامل انواع مختلفی از تجزیه‌وتحلیل‌ها مانند مکانیکی، حرارتی و صوتی است. مهندسان و محققان هنوز در حال جستجوی راه‌هایی برای بهبود طرح‌های خود هستند و درعین‌حال تعادل بین نیازها و هزینه‌ها را حفظ می‌کنند. خواص دینامیکی توربوشارژ وابسته به خواص دینامیک گازهاي عبوري است. این موضوع سبب وجود لختی بالا در عملکرد پر خوران می‌شود. یکی از راهکارهاي جلوگيري از ناکارآمدي در عملکرد موتورها، استفاده از پر خوران هاي هندسه متغير هست. پژوهش حاضر، به بررسی اثرات استفاده از این نوع پر خوران ها پرداخته است.

کلمات کلیدی: پرخوران، ، احتراق داخلی،هندسه متغیر،قدرت

۱. مقدمه

امروزه پرخورانی موتورهاي كوچک راهكاري براي افزايش قدرت اين دست موتورها هست. خواص ديناميكي پر خوران وابسته به خواص ديناميک گازهاي عبوري است .اين موضوع سبب وجود لختی بالا در عملكرد پر خوران می‌شود. یکی از راهکارهای جلوگيري ازناكارآمدي در عملكرد موتورها، استفاده از پر خوران هاي هندسه متغير هست.

پر خوران از آنتالپي هواي پرفشار خروجی به‌منظور به حركت درآوردن توربين استفاده نموده و از انرژي مكانيكی حاصله به‌منظور تحريک كمپرسور استفاده می‌نمايد. ازآنجاكه خواص ديناميكی پر خوران به‌طور مستقيم به خواص ديناميكی گازهاي عبوري وابسته است، لذا شاهد لختی‌های شديد در كارايی ديناميكی پر خوران هستيم كه عمدتا باعث بروز ناكارآمدي در عملكرد موتور می‌شود. به‌منظور جبران اين تاخير زمانی، از شيرهاي هدر رفت يک و يا توربين‌های هندسه متغير استفاده می‌شود. در مدل‌سازی توربين هندسه متغير، بايد تعدادي توربين را كه در يک محدوده دبی و فشار مناسب قرار می‌گيرند بررسی كنيم تا هندسه دلخواه براي هريک از سناريوهاي موردنياز موتور را استخراج نماييم. ضمنا بايد روابط بين نسبت فشار و دبی گازهاي گذرنده از توربين و كمپرسور را بيابيم تا اين دو با يكديگر همخوانی داشته باشند**[1]**.

۲. پیشینه تحقیق

در سال‌های اخیر، استفاده از سامانه‌های پرخوران به یکی از مهم‌ترین راهکارهای افزایش توان، کاهش مصرف سوخت و بهبود راندمان موتورهای احتراق داخلی تبدیل‌شده است. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که سامانه‌های پرخوران با هندسه ثابت، اگرچه ازنظر ساختاری ساده و اقتصادی هستند، اما در دورهای مختلف موتور عملکرد یکسانی ندارند و به دلیل ناتوانی در تنظیم مسیر عبور گازهای خروجی، با پدیده تأخیر در پاسخ‌دهی روبه‌رو می‌شوند. در همین راستا، «والاس»، «وی» و «باقری» با بررسی عملکرد پرخوراک‌های دارای هندسه متغیر نشان دادند که تغییرپذیری هندسه مسیر عبور گازها می‌تواند بازده عملکرد موتور را در شرایط مختلف کاری به‌طور چشمگیری افزایش دهد و محدودیت‌های سامانه‌های متداول را کاهش دهد[2].

در ادامه این پژوهش‌ها، «فرانکلین» با بررسی عملکرد نمونه‌های صنعتی پرخوران دارای هندسه متغیر نشان داد که استفاده از این فناوری موجب افزایش گشتاور در دورهای پایین، کاهش تأخیر در پاسخ موتور و بهبود راندمان حجمی می‌شود. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که کنترل جریان گازهای خروجی متناسب با شرایط کاری موتور، علاوه برافزایش بازده، موجب کاهش مصرف سوخت و بهبود عملکرد کلی خودرو نیز خواهد شد[3].

پژوهش «گالیندو»، «سرانو»، و همکاران با استفاده از شبیه‌سازی و آزمایش‌های عملی، رفتار سامانه پرخوران با هندسه متغیر را بررسی کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که تنظیم پیوسته زاویه پره‌های هدایت‌کننده باعث افزایش بازده توربین، کاهش اتلاف انرژی و بهبود عملکرد موتور در شرایط گذرا می‌شود. همچنین این پژوهش نشان داد که استفاده از هندسه متغیر، پاسخ موتور را در دورهای پایین به میزان قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد و پدیده تأخیر را کاهش می‌دهد[4].

در پژوهش دیگری، «رومانولی» و «مارتینز بوتاس» عملکرد سامانه‌های پرخوران دارای هندسه متغیر را از دیدگاه راندمان و پیش‌بینی عملکرد موردبررسی قراردادند. نتایج این تحقیق بیانگر آن بود که این فناوری می‌تواند در گستره وسیعی از دور موتور، فشار هوای ورودی را به‌صورت بهینه تنظیم کرده و موجب افزایش راندمان حرارتی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های خروجی شود. این پژوهش همچنین نقش مؤثر سامانه‌های دارای هندسه متغیر را در افزایش قابلیت اطمینان موتورهای جدید تأیید کرده است[5].

به گفته چین چنگ چن و همکاران برای کاربرد موتورهای دیزلی که تحت‌فشار برگشتی ثابت و بالا کار می‌کنند، راهکار ممکن استفاده از یک پر خوران دیگر با هندسه ثابت و نتایج تطبیق بهتر باشد. بااین‌حال، برای کاربرد مجموعه ژنراتور دیزلی دریایی در شناورهایی با خروجی زیرآب، فشار برگشتی خروجی با ارتفاع لحظه‌ای موج

نوسان می‌کند. بنابراین، برای فشار برگشتی خروجی که به‌طور مداوم در حال تغییر است، بهترین راهکار استفاده از یک پر خوران با هندسه متغیر است تا نتایج تطبیق بهتری برای این فشار برگشتی متغیر و بالا حاصل شود.[6]

به گفته جئونگ_ایوی یون عملکرد توربین در یک توربوشارژر مستقیماً بر راندمان موتور تأثیر می‌گذارد. اخیراً، برای به حداکثر رساندن راندمان توربوشارژرها، یک پر خوران با هندسه متغیر با پره‌های متغیر که می‌توانند زاویه موقعیت پره را در حین کار تغییر دهند، نه‌تنها برای موتورهای دیزلی بزرگ با دمای گاز خروجی نسبتاً پایین، بلکه برای موتورهای بنزینی کوچک با دمای گاز خروجی نسبتاً بالا نیز اعمال‌شده است. هنگامی‌که چنین پرخورانی بر روی یک موتور بنزینی کوچک اعمال می‌شود، ارزیابی عملکرد، ازجمله تلفات انتقال حرارت بین پر خوران هندسه متغیر و جو اطراف و سیال عامل، برای بهبود عملکرد توربین ضروری است. علاوه بر این، در مورد توربین هندسه متغیر، زاویه موقعیت پره در حین کار، جهت جریان ورودی را به همراه سرعت جریان گاز خروجی تعیین می‌کند.[7]

کلیات سامانه‌های افزایش چگالی هوا:

در طراحی موتورهای احتراق داخلی سنتی، توان خروجی موتور مستقیماً به حجم سیلندر و توانایی آن در مکش طبیعی هوای محیط وابسته است. بااین‌حال، افزایش حجم فیزیکی موتورها منجر به سنگینی، افزایش اتلاف‌های اصطکاکی و بالا رفتن شدید مصرف سوخت می‌گردد. برای حل این معضل، مهندسان دستگاه‌های پرخوران را ابداع کردند. پرخوران با بهره‌گیری از انرژی باقی‌مانده در گازهای خروجی حاصل از احتراق، اقدام به متراکم ساختن هوای ورودی به سیلندر می‌کند که این امر جرم اکسیژن در دسترس برای احتراق را به‌شدت افزایش می‌دهد[8].


افزایش جرم هوای ورودی این امکان را فراهم می‌سازد تا بدون بزرگ‌تر کردن ابعاد فیزیکی موتور، توان و گشتاور تولیدی به میزان چشمگیری ارتقا یابد. در ساختار اصلی این دستگاه‌ها، دو بخش عمده وجود دارد: چرخ توربین که در مسیر گازهای داغ خروجی قرار دارد و چرخ کمپرسور که هم‌محور با توربین بوده و وظیفه متراکم سازی هوای پاک ورودی را بر عهده دارد. باوجود کارایی بالا، چگونگی مدیریت جریان گاز خروجی در دورهای مختلف موتور همواره یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مهندسی بوده است[9].

سامانه‌های پرخوران با هندسه ثابت:

۱-۱ ساختار و مکانیزم عملکردی

سامانه‌های پرخوران با هندسه ثابت از ساختاری ساده، صلب و بسیار مستحکم برخوردار هستند. در این سامانه‌ها، محفظه حلزونی که گازهای خروجی اگزوز را به سمت چرخ توربین هدایت می‌کند، دارای ابعاد هندسی کاملاً ثابت و غیرقابل تغییر است. به این معنی که مساحت سطح مقطع عبور جریان دود و زاویه برخورد گازها با پره‌های توربین در تمام شرایط کاری موتور، از دور آرام تا بالاترین دور موتور، یکسان باقی می‌ماند[10].

این طراحی صلب هرچند هزینه‌های تولید و نگهداری را به‌شدت کاهش می‌دهد و مقاومت مکانیکی بالایی در برابر دماهای بسیار بالا دارد، اما انعطاف‌پذیری لازم را برای پاسخ‌گویی به رفتارهای متغیر موتور ندارد. جریان گازهای خروجی موتور با تغییر دور موتور و میزان بار وارده، تغییرات شدیدی را در حجم و سرعت تجربه می‌کند، درحالی‌که پرخوران هندسه ثابت توانایی تطبیق خود با این تغییرات دینامیکی را ندارد[11].



شکل ۱-طرز کار پر خوران به‌صورت شما تیک[12]

۲-۱ نقاط ضعف و محدودیت‌های عملیاتی هندسه ثابت

بزرگ‌ترین محدودیت پرخوراک‌های هندسه ثابت این است که طراحی آن‌ها به‌ناچار باید برای یک محدوده خاص از دور موتور بهینه‌سازی شود. اگر محفظه توربین برای دورهای پایین طراحی شود، در دورهای بالا جریان گاز دچار خفگی شده و فشار معکوس شدیدی پشت سوپاپ‌های خروجی شکل می‌گیرد که مانع تخلیه صحیح سیلندر می‌شود. در مقابل، اگر سیستم برای دورهای بالا و بارهای سنگین طراحی گردد، در دورهای پایین به دلیل انرژی اندک گازهای خروجی، توربین اصلاً به گردش درنمی‌آید و عملاً هیچ افزایش توانی حاصل نمی‌شود[13].

پدیده تأخیر زمانی در پاسخ‌دهی (تأخیر پرخوران)

۲-۱ تعریف ماهیت پدیده و علل فیزیکی

پدیده تأخیر زمانی که در ادبیات مهندسی به‌عنوان زمان انتظار تراکم شناخته می‌شود، به فاصله زمانی مشخصی گفته می‌شود که میان فشردن ناگهانی پدال گاز توسط راننده و اعمال شتاب ملموس و واقعی خودرو وجود دارد. این پدیده ناشی از یک فرآیند گذرا در مکانیک سیالات و لَختی مکانیکی اجزای دوار است. در لحظه‌ای که پدال گاز فشرده می‌شود، موتور در دور پایین قرار دارد و حجم گازهای خروجی کم است، بنابراین زمان می‌برد تا حجم دود افزایش‌یافته و سرعت توربین به حدنصاب برسد[14].

علاوه بر لَختی دورانی چرخ‌های توربین و کمپرسور که ساختاری فلزی و جرم مشخصی دارند، زمان لازم برای پر شدن مجاری هوا و لوله‌های رابط میان پرخوران و سیلندر نیز به این تأخیر دامن می‌زند. این نقص حرکتی سبب می‌شود که رانندگی در محیط‌های شهری که نیازمند شتاب‌گیری‌های پیاپی است، با عدم رضایت و کاهش ایمنی همراه باشد، زیرا خودرو در لحظات اولیه نیاز به‌شتاب، پاسخ کندی از خود نشان می‌دهد[15].

۲-۲ پیامدهای تأخیر زمانی بر راندمان موتور:

تأخیر زمانی نه‌تنها بر تجربه رانندگی تأثیر منفی می‌گذارد، بلکه بازدهی کلی احتراق را نیز دچار اختلال می‌کند. در طول دوره تأخیر، سوخت بیشتری وارد سیلندر می‌شود درحالی‌که هوای کافی برای سوزاندن آن وجود ندارد. این امر منجر به احتراق ناقص، تولید دوده شدید و هدر رفت انرژی شیمیایی سوخت می‌گردد. بنابراین، غلبه بر این پدیده به یکی از اهداف اصلی مراکز پژوهشی مهندسی خودرو تبدیل‌شده[16].

مزایای توربوشارژر هندسه متغیر با سایر دستگاه‌ها:


این سیستم به دلیل توانایی تنظیم مداوم دربارهای کم و متوسط ، گزینه‌ای بسیار مناسبی است.

این فناوری بهترین سازگاری را با تغییرات ارتفاع دارد و باعث کاهش مصرف سوخت ویژه و بازیابی توان موتور می‌شود.ترکیب این دستگاه با سیستم بازگردانی گازهای اگزوز، موجب کاهش آلایندگی گازهای سمی و دوده، بهبود گشتاور و بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌شود.این فناوری با ایجاد فشار هوای بیشتر، شتاب سریع‌تر و دوده کمتری را نسبت به موتورهای معمولی به همراه دارد.

سامانه‌های پرخوران با هندسه متغیر:

۳-۱ مبانی نظری و تحول ساختاری

برای برطرف نمودن معایب بزرگ دستگاه‌های هندسه ثابت و از بین بردن پدیده تأخیر زمانی، فناوری پرخوران با هندسه متغیر پا به عرصه وجود نهاد. ایده بنیادین این فناوری، ایجاد یک محفظه توربین هوشمند است که بتواند ابعاد هندسی خود را متناسب با نیاز لحظه‌ای موتور تغییر دهد. در این سامانه، برخلاف مدل‌های قدیمی، دیواره‌های محفظه ورودی توربین صلب نیستند، بلکه مجموعه‌ای از پره‌های کوچک مینیاتوری مجهز به مکانیزم تغییر زاویه در ورودی چرخ توربین قرارگرفته‌اند[17]. این پره‌های متحرک از طریق یک حلقه محرک مشترک به یک بازوی کنترل‌کننده الکترونیکی یا نیوماتیکی متصل هستند. با تغییر زاویه این پره‌ها، مساحت مقطع ورود گاز عبوری و نحوه برخورد گاز اگزوز با پره‌های اصلی توربین به‌صورت مداوم و با دقت بالا مدیریت می‌شود. این تحول ساختاری به پرخوران اجازه می‌دهد که همواره در بالاترین نقطه بازدهی خودکار کند[18].



شکل۲_ مکانیزم پر خوران هندسه متغیر با مکانیزم برقی.[19]

۲-۳ مکانیزم عملکرد در سرعت‌های پایین موتور

هنگامی‌که موتور در دورهای پایین یا حالت آرام کار می‌کند، حجم گازهای خروجی بسیار کم است. در این حالت، سیستم فرمان کنترل پرخوران، پره‌های متحرک را به حالت منقبض و نسبتاً بسته درمی‌آورد. با باریک شدن مجرای عبور جریان، سرعت خطی گازهای خروجی بر اساس اصول پیوستگی سیالات به‌شدت افزایش می‌یابد. این گازهای پرسرعت با زاویه‌ای ایده آل به پره‌های توربین برخورد کرده و سبب می‌شوند که توربین حتی با کمترین حجم دود نیز به‌سرعت دورانی بالایی دست یابد[20].

نتیجه مستقیم این عملکرد، چرخش سریع هم‌محور کمپرسور و تراکم آنی هوای ورودی است. بدین ترتیب، پدیده تأخیر زمانی در دورهای پایین به‌طور کامل سرکوب‌شده و موتور از همان لحظات ابتدایی حرکت، گشتاور بالایی تولید می‌کند. این ویژگی به‌ویژه در خودروهای سنگین تجاری و اتوبوس‌ها که نیاز به گشتاور بالا در شروع حرکت‌دارند، تحولی شگرف ایجاد کرده است[21].


۳-۳ مکانیزم عملکرد در سرعت‌های بالای موتور

در سمت مقابل، زمانی که دور موتور افزایش می‌یابد و بار سنگینی به خودرو وارد می‌شود، حجم گازهای خروجی اگزوز به‌شدت بالا می‌رود. در این شرایط، اگر مجرا باریک بماند، فشار معکوس شدیدی ایجاد می‌شود که به موتور آسیب می‌زند. سیستم کنترل با درک این وضعیت، پره‌های متحرک را باز می‌کند تا مساحت سطح مقطع جریان افزایش یابد. با باز شدن پره‌ها، حجم عظیمی از گاز خروجی بدون ایجاد مقاومت یا فشار معکوس مضر، از توربین عبور کرده و انرژی لازم را برای حفظ فشار تراکم بهینه فراهم می‌سازد[22].

اثرات زیست‌محیطی و روش‌های اعتبارسنجی:

۴-۱ کاهش آلاینده‌های اکسید نیتروژن و پیوند با بازگردانی گازها

یکی از مزایای جانبی اما بسیار حیاتی پرخوراک‌های هندسه متغیر، نقش متمایز آن‌ها در کاهش گازهای سمی اکسید نیتروژن است. این آلاینده خطرناک در دماهای بسیار بالای احتراق تشکیل می‌شود. با تنظیم دقیق پره‌های متحرک در پرخوران هندسه متغیر، می‌توان فشار معکوس اگزوز را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که جریان بازگردانی گازهای خروجی فشار بالا به درون سیلندر بهبود یابد. ورود مجدد بخشی از گازهای خروجی بی‌اثر به محفظه احتراق، دمای بیشینه شعله را کاهش داده و بدون کاهش توان موتور، تولید اکسیدهای نیتروژن را به‌شدت افت می‌دهد[23].



شکل ۲_مقایسه تولید اکسید نیتروژن موتور در هندسه‌های مختلف توربین[24]

4-2 شبیه‌سازی و بسترهای آزمون آزمایشگاهی

توسعه و اعتبارسنجی این سامانه‌های پیشرفته فرآیندی بسیار پیچیده است که در مراکز تحقیق و توسعه انجام می‌گیرد. مهندسان ابتدا با استفاده از مدل‌سازی‌های یک‌بعدی حرارتی و شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی دینامیک سیالات محاسباتی، رفتار گازها را پیش‌بینی می‌کنند. سپس نمونه‌های ساخته‌شده بر روی بسترهای آزمون گاز سرد و گرم آزمایشگاهی تحت تنش‌های حرارتی شدید قرار می‌گیرند تا دوام مکانیکی و کارایی دینامیکی پره‌ها در درازمدت اثبات گردد. این روش‌های ترکیبی تضمین‌کننده عملکرد بی‌نقص سیستم در شرایط واقعی جاده است.

نتیجه‌گیری

استفاده از سیستم پرخوران هندسه متغیر یکی از راهکارهایی است که موجب کاهش چشمگیر تاخیر زمانی پاسخ‌دهی پر خوران هست،در تحقیقی که انجام شد ، نشان دادیم که پر خوران هندسه ثابت نصب به هندسه متغیر راندمان پایین‌تری دارد و با مشکل تاخیر در پاسخ و عدم تولید جریان فشار بالا را دارد.

بر اساس آنچه توضیح داده شد، دستگاه‌های توربوشارژ فشار هواي ورودي را افزایش داده و متعاقباً توان اندیکاتوری را افزایش می‌دهند و مقدار افزایش فشار در حدود ۵۰ % بیشتر از فشار اتمسفر و افزایش توان ایجادشده ۳۰ تا ۴۰ % توان اولیه است البته مقادیر اشاره‌شده بسته به حجم و توان کمپرسور متغیر هست.

برای انتخاب توربوشارژر برای یک موتور باید به نکات زیر توجه داشت.

توربوشارژر انتخاب‌شده گشتاور موتور را برای دورهای مختلف تا مقدار موردنظر افزایش دهد.توربوشارژر انتخاب‌شده تا حد ممکن کوچک باشد .زیرا هرچقدر توربوشارژر کوچک‌تر باشد راه‌اندازی آن سریع‌تر، افزایش یا کاهش دور آن با زیاد یا کم کردن بار سریع‌تر و درنتیجه تاخیر در عملکرد پر خوران کمتر خواهد بود . هرچقدر پر خوران کوچک‌تر باشد اینرسی آن نیز کمتر خواهد شد و مشکل تاخیر در عملکرد بیشتر مرتفع خواهد گردید. دور بیشینهٔ پر خوران نباید از حداکثر دور عنوان شده توسط سازندهٔ پر خوران تجاوز کند.پس می‌توان گفت که با انتخاب پر خوران مناسب برای موتور موردنظر، به کارکرد مناسب خودرو کمک شایانی کرد.

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، پر خوران هندسه متغیر تاثیر مطلوبی را بر کاهش آلایندگی توليدي موتور نشان می‌دهد .به‌طوری‌که در موارد بررسی‌شده مقدار اکسید نیتروژن تا حدود 5 درصد و دوده تا حدود 29 درصد کاهش نشان می‌دهد. این تأثیر واضح بر کاهش دوده را می‌توان این‌گونه تفسیر کرد که با بالاتر رفتن فشار اولیه گازهاي درون سیلندر اولاً فشار ماکزیمم گازهاي درون سیلندر و لذا دماي آن‌ها طبق رابطه حالت گازها افزایش می‌یابد و ثانیاً مقدار اکسیژن بیشتري درون سیلندر قرار می‌گیرد. این عوامل سبب می‌شود که سوخت مصرفی بهتر سوخته و لذا میزان تولید دوده کاهش یابد.

با طراحی جدید در پر خوران های جدید این مشکل برطرف شده و پر خوران هندسه متغیر پاسخی خوب بر تمام این مشکلات هست،تولید فشار مناسب و موردنیاز در تمام‌دورهای کاری موتور،پاسخ به تاخیر زمانی و فنّاوری بروز که در حال پیشرفت روزافزون هست. حال استفاده از این نوع پر خوران بستگی به نیاز محصول و شرکت سازنده دارد.

منابع

[1]انصافی،تعبی نژادپان،بررسی اثرات استفاده از توربوشارژ هندسه متغییر در موتور دیزل OM457LA۱۳۸۵، ارائه شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،سال

[2]Wallace, F. J., Way, R. J. B., & Baghery, A. (1981). Variable Geometry Turbocharging—The Realistic Way Forward. SAE Technical Paper 810336. DOI: 10.4271/810336

[3]Franklin, P. C. (1989). Performance Development of the Holset Variable Geometry Turbocharger. SAE Technical Paper 890646. DOI: 10.4271/890646

[4]Galindo, J., Serrano, J. R., Climent, H., & Tiseira, A. (2006). Experiments and Modelling of a Variable Geometry Turbocharger. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering.

[5]Franklin, P. C. (1989). Performance Development of the Holset Variable Geometry Turbocharger. SAE Technical Paper 890646. DOI: 10.4271/890646

[6] Department of Mechanical and Mechatronic Engineering, National Taiwan Ocean University, Keelung City 202301, Taiwan; b0152@mail.ntou.edu.tw (Y.-L.J.); scyen@mail.ntou.edu.tw (S.-C.Y.)

[7] School of Mechanical and Transportation, Southwest Forestry University, Kunming 650224, China

[8] Çengel, Y. A., & Cimbala, J. M. (2018). Fluid Mechanics: Fundamentals and Applications (4th ed.). McGraw-Hill.

[9] Wallace, F. J., Way, R. J. B., & Baghery, A. (1981). Variable Geometry Turbocharging—The Realistic Way Forward. SAE Technical Paper 810336. DOI: 10.4271/810336

[10] Heywood, J. B. (2018). Internal Combustion Engine Fundamentals (2nd ed.). McGraw-Hill.

[11]Franklin, P. C. (1989). Performance Development of the Holset Variable Geometry Turbocharger. SAE Technical Paper 890646. DOI: 10.4271/890646

[12]فیاض چکان، شناخت توربوشارژها و چگونگی توربوشارژ کردن موتورهای احتراق داخلی ، مطالعات علوم کاربردی در مهندسی ، تابستان ۱۳۹۹

[13]Kawamoto, A., et al. (2001). Variable Geometry System Turbocharger for Passenger Car Diesel Engine. SAE Paper 2001-01-0273.
[14]Galindo, J., Serrano, J. R., Climent, H., & Tiseira, A. (2006). Experiments and Modelling of a Variable Geometry Turbocharger. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering.
[15]Watson, N. (1984). Turbocharger Matching During Engine Transients. SAE Technical Paper 840010.
[16]Jung, M., et al. (2002). Parameterization and Transient Validation of a Variable Geometry Turbocharger for Mean Value Modelling. SAE Technical Paper 2002-01-2729.
[17]Galindo, J., Serrano, J. R., Climent, H., & Tiseira, A. (2006). Experiments and Modelling of a Variable Geometry Turbocharger. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering.
[18]Guzzella, L., & Onder, C. (2010). Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems. Springer.
[19]a Centre for Advanced Powertrain and Fuels Research (CAPF), Department of Mechanical, Aerospace and Civil Engineering, Brunel University London, UB8 3PH, UK
[20]Guzzella, L., & Onder, C. (2010). Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems. Springer.
[21]Guzzella, L., & Onder, C. (2010). Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems. Springer.
[22]Dixon, S. L., & Hall, C. (2014). Fluid Mechanics and Thermodynamics of Turbomachinery (7th ed.). Butterworth-Heinemann.
[23]Romagnoli, A., & Martinez-Botas, R. F. (2012). Performance Prediction of Variable Geometry Turbochargers. Energy Conversion and Management.
[24]انصافی،تعبی نژادپان،بررسی اثرات استفاده از توربوشارژ هندسه متغییر در موتور دیزلOM457LA۱۳۸۵، ارائه شده در دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات،سال

نقش فرایند طراحی مولد در ارتقای فناوری ساخت افزایشی

بهمن شریفی همدانی[1]

[1]گروه مکانیک، واحد همدان، دانشگاه آزاداسلامی، همدان، ایران bsharifi@iau.ac.ir

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش فرایند طراحی مولد به عنوان یکی از رویکردهای پیشرفته طراحی مهندسی برای ارتقای قابلیت و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت فناوری ساخت افزایشی در توسعه نسل جدیدی از قطعات سبک‌وزن و چندعملکردی انجام شده است. در این راستا، ابتدا مباحث مرتبط با ساخت افزایشی و به دنبال آن فرایند طراحی مولد به‌عنوان یک روش مبتنی بر الگوریتم‌های محاسباتی از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرارگرفته و سپس نقش طراحی مولد در عملکرد کاربردهای متنوع ساخت افزایشی به تفصیل شرح داده شده است. نتایج مطالعه بیانگر آن است که هم‌افزایی طراحی مولد و ساخت افزایشی می‌تواند اشکال هندسی خاصی از محصول را ایجاد کند که از ابتدا با الزامات ساخت افزایشی سازگار بوده و عملکرد بالاتری نسبت به روش‌های متعارف مورد استفاده در این فناوری دارند. همچنین نتایج حاصل از بررسی کاربردهای این رویکرد در سبک‌سازی و بهینه‌سازی هندسی محصول، طراحی ساختارهای مشبک، طراحی چندمقیاسی و یکپارچه‌سازی محصولات، طراحی بیومیمتیک و چاپ چهاربعدی نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند ضمن کاهش چشم‌گیر زمان طراحی و وزن محصول، امکان تولید اشکال هندسی غیرقابل‌ساخت توسط روش‌های متعارف ساخت را فراهم سازد. در مجموع، یافته‌های این مطالعه نقش بارز فرایند طراحی مولد در ارتقای فناوری ساخت افزایشی و هموارنمودن مسیر توسعه محصولات پیشرفته در صنایع مختلف از جمله هوافضا، خودرو، پزشکی و رباتیک را نشان می‌دهد.

واژه‌هاي كليدي

طراحی مولد، ساخت افزایشی، بهینه سازی توپولوژی، DfAM، G-DfAM

۱. مقدمه


پیشرفت‌های اخیر در فناوری ساخت افزایشی، چشم‌انداز طراحی و تولید محصولات مهندسی را دگرگون کرده و امکان ساخت هندسه‌هایی را فراهم کرده است که قبلاً با روش‌های متعارف (سنتی) ساخت قابل تولید نبودند. این فناوری با حذف محدودیت‌های روش‌های متعارف ساخت، دست طراح را در تعریف شکل هندسی محصول به طور بی سابقه‌ای بازگذاشته و موجب گردیده است که طراحی محصولات نه‌فقط بر اساس الزامات عملکردی، بلکه با بهره‌گیری از قابلیت‌های ساخت افزایشی بازتعریف شود. با این حال، پیچیدگی فرآیند، ناهمسانگردی مواد، حساسیت به پارامترهای ساخت و چالش‌های مرتبط با کیفیت این روش، نیازمند رویکردهای طراحی پیشرفته‌ای است که امکان مدیریت این الزامات را در مرحله طراحی داشته باشند. در این میان، فرایند طراحی مولد به عنوان یک روش محاسباتی مبتنی بر الگوریتم‌های تکاملی، یادگیری ماشین و مدل‌های فیزیکی با ادغام اصول طراحی برای ساخت افزایشی (DfAM) در الگوریتم‌های خود، می‌تواند هندسه‌هایی از محصول ارائه دهد که با الزامات و شرایط فرایند ساخت سازگارند و در عین حال، عملکرد مکانیکی، حرارتی و سیالاتی بهینه‌ای دارند. ترکیب طراحی مولد و ساخت افزایشی، یک هم‌افزایی قدرتمند ایجاد می‌کند که مسیر توسعه قطعات سبک‌وزن، چندمقیاسی، ارگانیک و چندعملکردی را هموار کرده است. با توجه به اهمیت این موضوع، پژوهش حاضر ضمن اشاره به مفاهیم و ویژگی‌های ساخت افزایشی و طراحی مولد به بیان جامع قابلیت‌ها، چالش‌ها و کاربردهای طراحی مولد در ساخت افزایشی پرداخته و نقش آن در رویکردهای مختلف این فناوری، ارتقای قابلیت‌های ساخت افزایشی و تبیین مسیرهای آینده این حوزه را بررسی می‌کند.

۲. ساخت افزایشی

فناوری ساخت افزایشی، یک تکنولوژی ساخت قابل کنترل با رایانه است که در آن ماده تشکیل‌دهنده محصول به صورت لایه به لایه رسوب داده می‌شود تا هندسه محصول موردنظر ایجاد گردد (Kangal & Sagbas, 2021). این لایه‌ها مجموعه‌ای از برش‌های دوبعدی با ضخامت مشخص از مدل سه‌بعدی محصول هستند که توسط دستگاه و به صورت متوالی روی یکدیگر قرار می‌گیرند تا محصول نهایی شکل گیرد. بنابراین این روش به‌عنوان یک رویکرد ساخت مبتنی بر کاهش بُعد عمل می‌کند (Inayathullah & Buddala, 2025). ابداع فناوری ساخت افزایشی به دهه ۱۹۸۰ بازمی‌گردد و گسترش سریع آن در ادامه باعث شد که این فناوری به عنوان یک روش نمونه‌سازی سریع در مسایل طراحی و مدل‌سازی به‌کارگرفته شود (Cam, 2022; Guo & Leu, 2013). با ادامه تحقیقات و افزایش کاربرد صنعتی آن، امروزه نقش این فناوری از مرحله نمونه‌سازی سریع به مرحله ساخت مستقیم تغییر یافته است (Gausemeier et al., 2011).

ساخت یک محصول به روش ساخت افزایشی یک فرآیند پنج مرحله‌ای است که نیازمند مدیریت دقیق تعامل میان طراحی، انتخاب مواد و ویژگی‌های محصول می‌باشد. در نخستین مرحله از این فرایند، یک مدل دیجیتال سه‌بعدی از هندسه محصول با استفاده از نرم‌افزارهای طراحی به کمک رایانه (CAD) طراحی می‌شود؛ به نحوی که این مدل باید با شرایط اصلی و محدودیت‌های طراحی و ساخت افزایشی محصول سازگار باشد (مرحله DfAM). پس از نهایی شدن مرحله طراحی، فایل مدل CAD محصول به فرمت STL تبدیل می گردد که در این فرمت، سطح هندسی مدل سه‌بعدی محصول با استفاده از مجموعه‌ای از مثلث‌های کوچک تقریب زده می‌شود (مرحله تبدیل به فرمت STL). در مرحله سوم که به مرحله برش‌لایه‌ای معروف است؛ به کمک نرم افزار Slicer و با استفاده از صفحات موازی، مدل سه‌بعدی محصول به مجموعه‌ای از لایه‌های دوبعدی قابل ساخت با ضخامت مشخص تقسیم‌بندی می‌شود. در مرحله بعد (مرحله ساخت لایه‌به‌لایه)، دستگاه ساخت افزایشی، محصول را با رسوب ماده به‌صورت لایه به لایه و بر اساس داده‌های استخراج‌شده از مدل برش‌خورده می‌سازد. پس از اتمام فرایند ساخت و در آخرین مرحله (مرحله پس‌پردازش و اعتبارسنجی)، محصول تحت فرآیندهای تکمیلی مانند عملیات حرارتی (به منظور کاهش تنش‌های پسماند) و پرداختکاری سطحی (جهت بهبود دقت ابعادی) قرار می‌گیرد و با کنترل و ارزیابی آن اطمینان حاصل می‌شود که خواص مکانیکی و استانداردهای کیفی مورد نیاز محصول حاصل شده است (Inayathullah & Buddala, 2025).

سازمان بین‌المللی استاندارد و انجمن آزمون و مواد آمریکا، ساخت افزایشی را بر اساس فرآیندهای اصلی افزودن یا تغییر ماده و با تمرکز بر ویژگی‌های اصلی آنها به هفت روش تقسیم‌بندی کرده است که شامل روش‌های اکستروژن ماده، همجوشی بر بستر پودر (PBF)، فوتوپلیمریزاسیون مخزنی، رسوب مستقیم انرژی (DED)، بایندرجتینگ (BJ)، ماتریال جتینگ (MJ) و لایه چسبی ورقه‌ای می‌باشند
(ISO/ASTM, 2021; Soori et al., 2025). شکل شماره ۱، مراحل ساخت محصول با استفاده از فرایند ساخت افزایشی را نشان می‌دهد.



شکل ۱. مراحل ساخت محصول با فرایند ساخت افزایشی (Inayathullah & Buddala, 2025)

در روش‌های متعارف ساخت، ارتباط بین طراحی و ساخت محصول به صورت الگوهای کاهشی یا شکل‌دهی تعریف شده است که در آن مشخصات هندسی قطعه به خاطر محدودیت‌های فیزیکی ابزارهای برشی، قالب‌ها یا حدیده‌های ساخت قطعه به ناچار محدود می‌شدند. اما قابلیت‌ها و انعطاف‌پذیری طراحی محصول در فرایند ساخت افزایشی به طور قابل توجهی از روش‌های متعارف ساخت بالاتر است؛ زیرا این فرایند از یک رویکرد پایین به بالا استفاده می‌کند (Equbal et al., 2019; Equbal et al., 2021) و قطعات را مستقیماً از مدل‌های دیجیتال و به صورت لایه به لایه می‌سازد؛ به نحوی که پیچیدگی شکل هندسی محصول مستقل از هزینه‌های ساخت آن است. در نتیجه امکان ساخت ساختارهای هندسی پیچیده (مانند قطعات مشبک) که ساخت آنها از طریق روش‌های متعارف غیرممکن بوده یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست را فراهم می‌کند. این قابلیت باعث ایجاد مفهوم بسیار مهمی به نام "پیچیدگی رایگان" می‌شود؛ یعنی هزینه ساخت محصول با افزایش پیچیدگی هندسی آن افزایش نمی‌یابد (Gibson et al., 2015). در نتیجه مهندسان می‌توانند عملکرد محصول را بر محدودیت‌های ساخت آن مقدم بدانند. روش‌های متعارف ساخت به قالب‌ها و ابزارهای پرهزینه متکی هستند که محدودیت‌های هندسی فراوانی را بر محصول اعمال می‌کنند؛ در حالی که فرایند ساخت افزایشی، آزادی عمل بیشتری را در طراحی محصول و سفارشی‌سازی آن (متناسب با نیازهای مصرف‌کننده) فراهم می‌کند (Chanikya & Chimalamarri, 2025). به علاوه، این فرایند امکان تجمیع برخی قطعات سیستم مکانیکی با یکدیگر و ساخت آنها به صورت یک مجموعه یکپارچه و بهینه را فراهم می‌نماید که منجر به کاهش زمان مونتاژ و همچنین کاهش تعداد نقاط بحرانی سیستم از دیدگاه تخریب مکانیکی آن می‌گردد. فرایند ساخت افزایشی، مزیت بالایی در کاهش نرخ ضایعات دارد و در مقایسه با فرایند ماشین‌کاری متعارف، که دارای نرخ بالای ضایعات به علت براده‌برداری بخش‌های قابل توجهی از مواد است، فقط از مقدار لازم مواد برای ساخت محصول استفاده می‌کند (Singh et al., 2025). این فرایند توانایی بالایی در تولید اجزای سبک با استفاده از توزیع بهینه مواد به کمک بهینه‌سازی هندسی و ساختارهای شبکه‌ای دارد؛ به نحوی که این ساختارها می‌توانند ضمن حفظ استحکام مکانیکی مورد نیاز، جرم محصول را به میزان قابل توجهی کاهش دهند که این ویژگی در حوزه‌های هوافضا و خودرو بسیار مهم است (Hamza et al., 2025). فرایند ساخت افزایشی، چرخه‌های ساخت سریع‌تر و زمان‌های تحویل کوتاه‌تر (گاهی اوقات تا ۹۰ درصد) را فراهم کرده که آن را برای ساخت محصول در مقیاس کم ایده‌آل می‌کند (Chanikya & Chimalamarri,


(2025. اگرچه در مقیاس تولید انبوه، معمولاً فرایندهای متعارف ساخت به دلیل قابلیت اطمینان و مقرون‌به‌صرفه بودن در حجم بالا در اولویت قرار دارند؛ اما از نظر اقتصادی، فرایند ساخت افزایشی برای حجم تولید کمتر از ۱۰۰۰۰ واحد در موارد خاص صنعتی، مقرون به صرفه‌تر است (MTU Aero Engines, 2020; Ruffo et al., 2007).

امروزه فناوری ساخت افزایشی جایگاه خود را به‌عنوان یک گزینه معتبر برای تولید محصولات در طیف گسترده‌ای از صنایع تثبیت نموده است. حوزه هوافضا به دلیل نیاز مبرم به کاهش جرم برای بهبود راندمان سوخت (Milewski, 2017; Pilagatti et al., 2023) و ظرفیت حمل بار (Singh et al., 2025)، یکی از اولین پذیرندگان این فناوری می‌باشد که در ساخت قطعات توربین جت، نازل‌های سوخت و براکت‌های سازه فضاپیما و ماهواره به کار رفته است (Bansal & Sinha, 2021; Thakur & Kulkarni, 2022). در مهندسی خودرو، از این فرایند برای بازتعریف استانداردهای طراحی خودرو به منظور سبک‌سازی، تجمیع، بهینه‌سازی، سفارشی‌سازی و نمونه‌سازی قطعات (Hamza et al., 2025) و در حوزه زیست‌پزشکی و مراقبت‌های بهداشتی برای ساخت ایمپلنت‌های مخصوص ارتوپدی و داروسازی (Truong et al., 2025)، مهندسی بافت (Elbadawi et al., 2024; Yu & Jiang, 2020) و شخصی‌سازی روند درمان بیمار (Equbal et al., 2025) استفاده می‌شود. همچنین این فناوری در حوزه‌های معماری و سیستم‌های صنعتی و رباتیک (Turney, 2023)، مدیریت حرارتی (Lohan et al., 2022) و دیگر حوزه‌ها نیز مورد استفاده قرارگرفته است.

علی‌رغم تحول‌آفرینی این فرایند در مهندسی و صنعت، فرایند ساخت افزایشی با چندین چالش مهم مرتبط با ثبات، وجود نقص و پایداری فرآیند ساخت محصول مواجه است. وجود تفاوت در کیفیت محصولات ساخته شده با این فرایند، همچنان مانع اصلی برای کاربرد گسترده‌تر آن است، زیرا عملکرد قطعات ساخته‌شده به شدت تحت تأثیر پارامترهای پیچیده‌ای قرار دارد که تنظیم دقیق آنها دشوار است. محدودیت‌های استفاده از مواد مختلف به ویژه فلزات در ساخت افزایشی نیز همچنان پابرجاست؛ زیرا تعداد فلزات قابل استفاده در این فرایند محدود است (Equbal et al., 2025). وجود محدودیت‌های فنی خاص شامل سطوح ناهموار یا چالش‌هایی در میزان دقت تولرانس‌های هندسی و ابعادی محصول، نیاز به عملیات‌های تکمیلی (مانند پولیش‌کاری یا ماشین‌کاری ثانویه) را پس از ساخت قطعه به وجود می‌آورد (Hamza et al., 2025; Singh et al., 2025). علاوه بر این، ماهیت لایه‌ای این فرآیند می‌تواند منجر به اثر پله‌ای روی سطوح شود که پیچیدگی هندسی را محدود می‌کند (مگر اینکه در فرایند ساخت قطعه از سرعت ساخت پایین یا وضوح بالا استفاده شود) (Ciccone et al., 2023; Favero et al., 2017). از آنجا که قطعات به صورت لایه به لایه ساخته می‌شوند، خواص مکانیکی آنها (مانند مقاومت کششی) اغلب وابسته به جهت لایه ها هستند و معمولاً مقاومت کمتری در لایه‌های ساخته شده نشان می‌دهند (Löwen, 2018). وجود نقص در قطعات نیز یک چالش مهم است که ممکن است باعث ایجاد تخلخل، حفره‌های داخلی، تاب برداشتن ناشی از تنش حرارتی و کیفیت ناپایدار محصول شوند که می‌توانند بر استحکام آن تأثیر منفی گذاشته (Mercelis & Kruth, 2006; Pereira et al., 2019) و صدور تاییدیه را برای کاربردهای حساس به ایمنی دشوار کند (Inayathullah & Buddala, 2025). استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی برای بهینه‌سازی این فرایند، چالش‌های خاص خود را به همراه دارد که شامل کمبود داده‌های با دقت بالا برای آموزش مدل‌ها، عدم شفافیت ماهیت پیچیده الگوریتم‌های یادگیری عمیق (که تفسیر خروجی الگوریتم را پیچیده می‌کند) و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین در سیستم‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و آموزش های تخصصی می‌باشد (Roy et al., 2024; Sideris et al., 2023). همچنین در صدور تاییدیه قانونی برای قطعات ساخته شده توسط هوش مصنوعی و مواد جدید، به ویژه در بخش‌های حیاتی از نظر ایمنی مانند هوافضا و مراقبت‌های بهداشتی، همچنان نگرانی‌ها و موانع نظارتی مهمی وجود دارد (Truong et al., 2025). در کنار همه این موارد، این فرایند با یک خلاء مهارتی قابل توجه که برای عبور موفقیت‌آمیز از محدودیت‌های منحصربه‌فرد ساخت افزایشی و بهینه‌سازی طرح‌ها برای این فرآیند ضروری است مواجه است و آن این است که بسیاری از مهندسان و طراحان، فاقد آموزش تخصصی درباره اصول طراحی برای فرایند ساخت افزایشی هستند (Anand et al., 2025; Metal Additive Manufacturing, 2018).


۳. طراحی مولد

طراحی مولد یک روش طراحی پیشرفته و تکراری است که از الگوریتم‌های محاسباتی (مانند الگوریتم تکاملی و هوش مصنوعی) برای ایجاد و بهینه‌سازی خودکار گزینه‌های طراحی بر اساس الزامات و اهداف از پیش‌تعریف‌شده برای محصول استفاده می‌کند (Autodesk, n.d.; Zhang et al., 2020). مهندسان طراح در این فرایند، چارچوب‌های طراحی گسترده‌ای را برای محصول در نظر می‌گیرند و از الگوریتم‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری برای بررسی جزییات طرح‌ها استفاده می‌کنند. بنابراین در فرایند طراحی مولد، انجام مرحله طراحی مفهومی محصول به رایانه واگذار شده و طراح صرفاً بر خلاقیت و حل مسایل پیچیده تمرکز می‌کند (شریفی همدانی، ۱۴۰۴). زمینه ابداع روش طراحی مولد در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی، زمانی که محققان و مهندسان شروع به بررسی امکان استفاده از رایانه در فرآیند طراحی کردند فراهم شد (Chew et al., 2024). این روش از اواخر دهه ۱۹۸۰ توسعه یافت و در دهه اول قرن بیست و یکم به دلیل کاربردهای بالقوه آن در حوزه معماری به بلوغ رسید (Barbieri & Muzzupappa, 2022; Shea et al., 2005; Szabó, 2021) و در ادامه در دو دهه اول قرن بیست و یکم در حوزه‌های مختلف علوم و مهندسی مورد استفاده قرار گرفت؛ ولی نقطه عطف مهم این روش در سال ۲۰۲۲ و با ارائه مدل‌های هوش مصنوعی مولد رخ داد که منجر به تغییر بی‌سابقه‌ای در تکنولوژی‌های صنعتی از جمله تجمیع بیشتر مراحل در فرایند ساخت افزایشی گردید (Truong et al., 2025). در سالیان اخیر، کاربرد فرایند طراحی مولد در مهندسی پیشرفت قابل توجهی داشته و رویکردهای پیشرفته‌ای همچون طراحی مولد مبتنی بر هوش مصنوعی (Shi et al., 2024)، طراحی مولد مبتنی بر بهینه‌سازی (Zhang et al., 2021) و طراحی مولد مبتنی بر فیزیک (Wang et al., 2020) ارائه شده‌اند. طراحی مولد مبتنی بر هوش مصنوعی از یادگیری ماشین و مدل‌های مولد عمیق برای خودکارسازی و بهبود فرآیند طراحی استفاده می‌کند و امکان کاوش سریع راه‌حل‌های نوآورانه را فراهم می‌کند. طراحی مولد مبتنی بر بهینه‌سازی از الگوریتم‌هایی مانند الگوریتم‌های ژنتیک و روش‌های مبتنی بر گرادیان برای بهبود پارامترهای طراحی جهت دستیابی به عملکرد و کارایی بهینه استفاده می‌کند و طراحی مولد مبتنی بر فیزیک، اصول فیزیکی و شبیه‌سازی‌ها را ادغام می‌کند تا اطمینان حاصل شود که طرح‌های تولیدشده توسط این فرایند به محدودیت‌ها و رفتارهای دنیای واقعی پایبند هستند (Tanveer et al., 2025). شکل شماره ۲، الگوریتم‌ها، مدل‌های مولد عمیق و روش‌های مورد استفاده در رویکردهای این روش را نشان می‌دهد.



شکل ۲. الگوریتم‌ها، مدل‌های مولدعمیق و روش‌های مورد استفاده در رویکردهای فرایند طراحی مولد (Tanveer et al., 2025)

روند انجام مراحل فرایند طراحی مولد به واسطه کاوش و تکرار مراحل به صورت خودکار، از مراحل روش‌های طراحی متعارف متمایز می‌شود (Löwen, 2018; Singh et al., 2025). مراحل این فرآیند به صورت استاندارد شامل مرحله تعریف مساله (تعریف فضای طراحی توسط طراح و تعیین هندسه‌های حفظ‌شده (قسمتهایی از محصول که به عنوان نقاط اتصال باید بدون تغییر باقی بمانند) و هندسه‌های مانع (قسمتهای توخالی که نمی‌توان مواد را در آنها قرار داد)) (Coulthard & Wang, 2022)، مرحله جمع‌آوری و تعریف داده‌ها (تعریف شرایط و الزامات محصول شامل وزن محصول، ضرایب اطمینان، خواص مکانیکی و فیزیکی مواد، نیروهای مکانیکی اعمالی بر محصول و از همه مهم‌تر، محدودیت‌های ساخت (مانند جهت ساخت و حداقل ضخامت دیواره) برای اطمینان از قابل ساخت بودن گزینه نهایی طراحی) (Peckham et al., 2024; Singh et al., 2025)، مرحله تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد (تصمیم‌گیری در مورد اهداف، انتظارات و استانداردهای ارزیابی محصول توسط طراح و مصرف‌کننده)، مرحله ایجاد مدل (استفاده از الگوریتم‌های محاسباتی مانند الگوریتم‌های ژنتیک، تکاملی یا مدل‌های مولد عمیق توسط سیستم نرم‌افزاری برای ایجاد هزاران گزینه اولیه طراحی محصول و ارزیابی هر تکرار از طریق یک حلقه بازخورد داخلی با استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد) (Autodesk, n.d.; Zhang et al., 2020)، مرحله شبیه‌سازی (تحلیل عددی هریک از گزینه‌های طراحی با استفاده از روش اجزای محدود یا دینامیک سیالات محاسباتی به منظور اعتبارسنجی رفتار آن گزینه در شرایط واقعی)، مرحله انتخاب و اصلاح (بررسی گزینه‌های طراحی انتخاب شده در مراحل قبل از نظر معیارهای زیبایی شناسی توسط طراح و انتخاب بهترین گزینه برای ساخت محصول)(Löwen, 2018) و مرحله خروجی‌گرفتن و اعتبارسنجی (ایجاد فایل دیجیتال گزینه نهایی انتخاب-شده جهت اعتبارسنجی نهایی و ساخت آن از طریق روش‌های متعارف ساخت یا مدرن مانند ساخت افزایشی) می‌باشد (Pilagatti et al., 2023). در شکل شماره ۳، مراحل فرایند طراحی مولد نشان داده شده است.



شکل ۳. مراحل روش طراحی مولد (Bhagat et al., 2023)

طراحی مولد به عنوان یک ابزار که با استفاده از رایانه، فضای طراحی تقریباً نامحدودی را برای ایجاد گزینه‌های طراحی بسیار بهینه بررسی می‌کند؛ نشان‌دهنده یک تغییر الگو در تولید صنعتی محصول است. با استفاده از الگوریتم‌های محاسباتی (به ویژه الگوریتم تکاملی) و یادگیری ماشین، طراحی مولد می‌تواند هزاران گزینه طراحی مناسب را به صورت موازی ارزیابی کند، فرآیند طراحی را تسریع بخشد و گزینه‌های طراحی با عملکرد بالا که ممکن است در طراحی‌های متعارف نادیده گرفته شوند را شناسایی کند (Singh et al., 2025) که منجر به بهبود قابل توجهی در عملکرد و کارایی محصول می‌شود.

علی‌رغم مزایای فوق، طراحی مولد با محدودیت‌های فنی و سیستمی متعددی روبرو است. اتکاء به فناوری پیشرفته باعث می‌شود تا این روش در مقیاس صنعتی نیازمند سیستم‌های محاسباتی قوی، سخت‌افزار و نرم افزار تخصصی و سرمایه‌گذاری قابل توجه باشد (Singh et al., 2025). علاوه بر این، ابزارهای طراحی مولد به پارامترهای ورودی بسیار دقیق نیاز دارند به نحوی که اگر اصول فیزیکی یا محدودیت‌های ساخت محصول به درستی تعریف نشده باشند سیستم نرم‌افزاری ممکن است گزینه‌های طراحی ایجاد کند که از نظر فیزیکی بی‌فایده یا ساخت آنها غیرممکن باشد (Fuller, 2025). یکی دیگر از چالش های این فرایند، تنوع سیستمی است؛ به این معنا که تفاوت عملکرد بین گزینه‌های طراحی ایجادشده تحت شرایط اولیه متفاوت نشان می‌دهد که این فرآیند به تنظیمات تعریف‌شده توسط طراح بسیار حساس است (Peckham et al., 2024). همچنین، موانع قانونی و نظارتی در مورد صدور تاییدیه ایمنی برای محصولات ساخته‌شده توسط هوش مصنوعی و همچنین موضوع مالکیت معنوی آن در مواردی که عامل اصلی طراحی محصول سیستم نرم‌افزاری است همچنان پابرجاست (Elbadawi et al., 2024; Truong et al., 2025).

فرایند طراحی مولد توسط طیف وسیعی از سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه یا مستقل قابل انجام است که هرکدام قابلیت‌های فنی متمایزی را ارائه می‌دهند. به عنوان مثال، نرم‌افزار Autodesk Fusion 360 که به خاطر محیط کاری مبتنی بر فضای ابری خود شناخته شده است؛ به کاربران اجازه می‌دهد تا فرآیندهای ساخت چندگانه از جمله ساخت افزایشی و ماشین‌کاری CNC را برای ساخت گزینه‌های طراحی منتخب به طور موازی به کار برند. نرم‌افزار TC Creo Generative Design ، ابزاری مبتنی بر فضای ابری دارد که در محیط Creo ادغام شده است و تکرارها را بر اساس پارامترهای طراحی بررسی می‌کند تا گزینه های طراحی با کیفیت بالا و قابل ساخت را در مدت زمان کمی تولید کند. نرم‌افزار Topology (nTop platform)، قابلیت کنترل بالایی بر ساختارهای شبکه‌ای و بهینه‌سازی توپولوژی از طریق طراحی میدانی و گردش‌های کاری قابل استفاده مجدد دارد. نرم‌افزارهای NX و Solid Edge، فناوری طراحی مولد را با فناوری دوقلوی دیجیتال ادغام می‌کنند (Formlabs, 2023) که همراه با آن، نرم‌افزار Solid Edge یک ماژول یکپارچه برای کاهش جرم محصول و توزیع بهینه مواد ارائه می‌دهد. نرم‌افزار ParaMatters CogniCAD یک پلتفرم مستقل است که از نمایش اطلاعات ترتیبی برای تولید توپولوژی‌های بهینه یا ساختارهای شبکه‌ای با استفاده از فایل‌های STEP واردشده استفاده می‌کند (Junk & Burkart, 2021). نرم‌افزار Rhino/grasshopper، یک نرم‌افزار مبتنی بر الگوریتم گرافیکی است که برای توسعه روش‌های تولیدی سفارشی، مانند سیستم زیست‌محیطی که از قیاس‌های توسعه بیولوژیکی برای رشد هندسه استفاده می‌کند به کار می‌رود (Löwen, 2018; Price et al., 2022). شکل شماره ۴، مراحل طراحی یک محصول با فرایند طراحی مولد و با استفاده از نرم افزار NX نشان داده شده است.



شکل ۴. مراحل طراحی یک محصول با فرایند طراحی مولد و با استفاده از نرم افزار NX (Pradhan et al., 2023)

۴. فرایند طراحی مولد در ساخت افزایشی

استفاده از فرایند طراحی مولد در فناوری ساخت افزایشی، یکی از تحول‌آفرین‌ترین رویکردهای مهندسی معاصر است؛ زیرا هر دو فناوری بر پایه مفاهیمی همچون هندسه آزاد، بهینه‌سازی چندهدفه و حذف محدودیت‌های روش‌های متعارف ساخت عمل می‌کنند (Gibson et al., 2021; Pilagatti et al., 2023; Singh et al., 2025). طراحی مولد با استفاده از الگوریتم‌های مبتنی بر بهینه‌سازی هندسی، یادگیری ماشین و مدل‌های فیزیکی، قادر است شکل‌های هندسی تولید کند که در روش‌های متعارف غیرقابل ساخت بوده‌اند و در کنار آن، ساخت افزایشی نیز با حذف نیاز به قالب، ابزار و ماشین‌کاری پیچیده، امکان ساخت این اشکال هندسی نوآورانه را فراهم می‌کند (Singh et al., 2025). این هم‌افزایی، ظرفیت ایجاد قطعاتی با عملکرد بالا، وزن کم و قابلیت سفارشی‌سازی گسترده را فراهم کرده است که در آن هندسه محصول نه فقط برای عملکرد مکانیکی، بلکه برای قابلیت ساخت، سبک‌سازی و پایداری، بهینه می‌شود (Plocher & Panesar, 2019; Truong et al., 2025) و می توان مطمئن بود که روش طراحی مولد با بهره‌گیری از قدرت محاسباتی و الگوریتم‌های تکاملی، تعداد بسیار زیادی گزینه طراحی را ارزیابی نموده و بهترین گزینه را برای ساخت افزایشی انتخاب و ارائه کرده است (Pilagatti et al., 2023; Zhang et al., 2020). امروزه هم‌افزایی طراحی مولد و ساخت افزایشی از مرحله طراحی مفهومی تا تولید صنعتی گسترش یافته است. به عنوان مثال در صنایع هوافضا برای سبک‌سازی محصولات، افزایش استحکام، کاهش مصرف سوخت و بهبود عملکرد حرارتی (Singh et al., 2025)، در صنعت خودرو برای کاهش وزن، بهبود ایمنی و افزایش استحکام قطعاتی مانند براکت‌ها، سیستم‌های تعلیق و اجزای انتقال نیرو خودرو (Hamza et al., 2025)، در رباتیک برای کاهش جرم بازوهای رباتیک، افزایش سرعت، بهبود دقت و کاهش مصرف انرژی (Autodesk, 2024; Pollák et al., 2020)، در معماری برای ایجاد سازه‌های سبک، بهینه‌سازی مصرف مصالح و تولید فرم‌های ارگانیک و پیچیده (Löwen, 2018)، سفارشی‌سازی ساخت محصولات در مقیاس انبوه، کاهش زمان طراحی، کاهش هزینه توسعه و افزایش سرعت ورود محصول به بازار (Koul, 2024) و تولید قطعات پیچیده و سبک‌وزن (Singh et al., 2025) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱/۴. ارتقای طراحی برای ساخت افزایشی

طراحی برای ساخت افزایشی (DfAM) مجموعه‌ای از اصول، روش‌ها و ابزارهایی است که هدف آن بهینه‌سازی طراحی محصول با هدف ایجاد قابلیت ساخت آن با استفاده از فرایند ساخت افزایشی است (Anand et al., 2025). در این رویکرد، طراح باید از همان مراحل اولیه طراحی محصول، ویژگی‌هایی مانند حداقل ضخامت دیواره، زاویه اورهنگ، نیاز به ساپورت، جهت‌گیری ساخت، زبری سطح، رفتار مواد در فرآیند لایه‌نشانی و هزینه ساخت را در نظر بگیرد (Leary et al., 2014; Liu & Ma, 2020;Trovato et al., 2025). DfAM برخلاف طراحی متعارف نه‌تنها بر قابلیت ساخت تمرکز دارد؛ بلکه بر بهره‌برداری از آزادی هندسی ساخت افزایشی نیز تأکید می‌کند که امکان تولید ساختارهای پیچیده، کانال‌های داخلی، مش‌بندی‌ها و هندسه‌های ارگانیک را فراهم می‌سازد (Anand et al., 2025). این رویکرد، یک ضرورت برای دستیابی به محصولات سبک‌وزن، مقاوم و چندعملکردی در ساخت افزایشی است؛ زیرا بدون رعایت اصول آن، ممکن است بهترین طرح‌ها نیز در مرحله ساخت با شکست مواجه شوند(Laverne et al., 2015; Trovato et al., 2025; Yang & Zhao, 2015).

طراحی مولد برای ساخت افزایشی (G-DfAM) در واقع نسخه تکاملی و پیشرفته DfAM است. اگر DfAM مجموعه‌ای از قواعد، الزامات و توصیه‌های طراحی برای ساخت افزایشی باشد؛ G-DfAM این قواعد را به صورت مستقیم در الگوریتم‌های طراحی وارد می‌کند. این ویژگی باعث می‌شود که طراحی مولد نه‌تنها یک ابزار ایجاد هندسه، بلکه یک ابزار طراحی برای ساخت قطعه باشد. در این حالت، اصطلاح G-DfAM به کار می‌رود (Dhurjad et al., 2023). در این رویکرد که شامل مراحل تعریف اهداف عملکردی، تعیین محدودیت‌های ساخت افزایشی، تولید گزینه‌های طراحی با طراحی مولد، ارزیابی قابلیت ساخت، اصلاح هندسه و انتخاب بهترین گزینه است

(Lkadi et al., 2024)؛ به جای آنکه طراح به صورت دستی هندسه محصول را اصلاح کند؛ الگوریتم‌های طراحی مولد (که مبتنی بر هوش مصنوعی، بهینه‌سازی و شبیه‌سازی فیزیکی هستند) هزاران گزینه طراحی را ایجاد می‌کنند که همگی از ابتدا با اصول DfAM سازگار شده‌اند. این رابطه، یک هم‌افزایی ساختاری است که در آن ساخت افزایشی، آزادی هندسی لازم را فراهم می‌کند. DfAM قواعد استفاده صحیح از این آزادی را مشخص و سپس طراحی مولد این قواعد را به یک فرآیند محاسباتی تبدیل می‌کند که می‌تواند فضای طراحی را در مقیاس بسیار بزرگ جست‌وجو نماید. در این چارچوب، طراحی مولد نقش محوری دارد؛ زیرا ترکیب طراحی مولد با اصول DfAM می‌تواند پتانسیل ساخت افزایشی را به نحو چشمگیری افزایش داده و امکان تولید محصولاتی با هندسه پیچیده و عملکرد بهینه را فراهم کند (Anand et al., 2025).

۲/۴. سبک‌سازی و بهینه‌سازی ساختاری

سبک‌سازی و بهینه‌سازی ساختاری در ساخت افزایشی به‌عنوان یک حوزه کلیدی در طراحی نسل جدید محصولات شناخته می‌شود؛ زیرا ترکیب آزادی هندسی این فرایند با روش‌های محاسباتی پیشرفته، امکان دستیابی به سازه‌هایی را فراهم کرده است که هم سبک‌تر و هم کارآمدتر از نمونه‌های متعارف هستند (Plocher & Panesar, 2019; Pradel et al., 2018). این رویکرد با حذف ماده غیرضروری و بهره‌گیری از تحلیل‌های مکانیکی و شبیه‌سازی‌های چندفیزیکی، امکان دستیابی به نسبت استحکام به وزن بسیار بالایی را فراهم می‌کند (Singh et al., 2025). روش بهینه‌سازی توپولوژی در ساخت افزایشی، نقش بنیادی در سبک‌سازی، افزایش عملکرد مکانیکی، کاهش هزینه ساخت و بهره‌برداری از آزادی هندسی محصول دارد. این ویژگی اهمیت فراوانی دارد؛ زیرا فقط فرایند ساخت افزایشی قادر است هندسه‌های پیچیده حاصل از این روش را (که در روش‌های متعارف قابل ساخت نیستند) به‌صورت مستقیم ایجاد کرده و امکان ساخت محصولاتی با عملکرد بسیار بالا را فراهم کند. با این حال، وجود محدودیت‌های بهینه‌سازی توپولوژی همچون نیاز به بازطراحی مدل دیجیتالی محصول (CAD) و عدم لحاظ کامل الزامات ساخت افزایشی در آن باعث شده که در سال‌های اخیر استفاده از روش طراحی مولد به صورت مستقل یا به صورت ترکیب با بهینه‌سازی توپولوژی، به‌عنوان یک رویکرد قدرتمندتر مطرح شود (Coulthard & Wang, 2022). استفاده از روش طراحی مولد در ساخت افزایشی باعث ایجاد هندسه‌هایی می‌شود که از ابتدا با الزامات

مرتبط با ساخت محصول سازگار بوده و این الزامات را در فرآیند طراحی هندسه محصول و الگوریتم محاسباتی خود اعمال می‌کند؛ در نتیجه طرح نهایی از همان ابتدا و به صورت مستقیم قابل ساخت است (Autodesk, 2024; Lkadi et al., 2024). این مزیت مهم طراحی مولد نسبت به بهینه‌سازی توپولوژی باعث می‌شود تا طراحی مولد در کاربردهایی که نیازمند هندسه‌های پیچیده و چندمقیاسی بوده و امکان ساخت آنها صرفاً با ساخت افزایشی امکانپذیر است عملکرد بهتری داشته باشد.

۳٫۴. بهبود عملکرد مکانیکی

از منظر عملکرد مکانیکی، بهینه‌سازی توپولوژی در تعیین مسیرهای بارگذاری و توزیع کلی ماده بسیار قدرتمند است، اما خروجی آن به منظور سازگاری با ساخت افزایشی، نیازمند بازطراحی و تبدیل به مدل دیجیتال است (Löwen, 2018; Plocher & Panesar, 2019). در مقابل، طراحی مولد قادر است هندسه‌هایی تولید کند که علاوه بر کاهش وزن، عملکرد مکانیکی، حرارتی و سیالاتی بهتری نسبت به نتایج بهینه‌سازی توپولوژی ارائه دهند (Inovar Communications Ltd., 2021; Massobrio, 2022)؛ زیرا طراحی مولد می‌تواند اهداف چندگانه مانند انتقال حرارت، استحکام و کاهش وزن را به صورت همزمان درنظرگرفته و ویژگی‌های ناهمسانگردی مواد ساخت افزایشی را در الگوریتم‌های محاسباتی خود اعمال نماید که منجر به افزایش چشمگیر دقت طراحی و در نتیجه عملکرد نهایی محصول می‌شود (Anand et al., 2025; Gonzalez-Delgado et al., 2024). این موضوع در کاربردهایی مانند مبدل‌های حرارتی (Fuller, 2025)، قطعات آیرودینامیکی (Massobrio, 2022) و سازه‌های سبک‌وزن هوافضایی (Singh et al., 2025) اهمیت ویژه‌ای دارد. علی‌رغم این که مطالعات موردی صورت‌گرفته، نشان‌دهنده برتری محسوس روش طراحی مولد نسبت به روش بهینه‌سازی توپولوژی در حوزه های مختلف می‌باشد (Barbieri & Muzzupappa, 2022; Coulthard & Wang, 2022)؛ می‌توان بهترین نتایج را از ترکیب این دو روش به دست آورد؛ به نحوی که بهینه‌سازی توپولوژی برای تعیین ساختار کلی و طراحی مولد برای ایجاد هندسه نهایی قابل‌ساخت استفاده گردد (Anand et al., 2025; Lkadi et al., 2024).

۴٫۴. یکپارچه‌سازی قطعات

یکپارچه‌سازی قطعات در ساخت افزایشی به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن چند قطعه مجزا که در روش‌های متعارف به‌صورت جداگانه ساخته و سپس مونتاژ می‌شوند؛ در قالب یک قطعه واحد، بازطراحی و ساخته شوند. این رویکرد با حذف پیچ‌ها، جوش‌ها، بست‌ها و اتصالات مکانیکی، موجب کاهش تعداد قطعات و در نتیجه کاهش وزن قطعه نهایی، افزایش دوام، کاهش خطای مونتاژ، بهبود کیفیت محصول و کاهش هزینه و زمان ساخت می‌شود (Anand et al., 2025; Hamza et al., 2025). به همین دلیل، ساخت افزایشی به عنوان فناوری توانمند یکپارچه‌سازی شناخته می‌شود. طراحی مولد این فرآیند را از یک بازطراحی دستی به یک فرآیند محاسباتی هوشمند تبدیل می‌کند. در این حالت، طراح صرفاً اهداف عملکردی، الزامات ساخت افزایشی و قیود مونتاژی را وارد می‌کند. سپس الگوریتم محاسباتی، صدها گزینه طراحی تولید می‌کند که همگی به‌صورت یکپارچه و بدون نیاز به مونتاژ قابل ساخت هستند (Autodesk, 2024; Singh et al., 2025). مزیت‌های یکپارچه‌سازی با طراحی مولد نسبت به روش‌های مرسوم در ساخت افزایشی شامل کاهش چشمگیر تعداد قطعات و در نتیجه حذف مونتاژ در روش‌های مرسوم ساخت افزایشی، بهینه‌سازی هم‌زمان عملکرد و یکپارچه‌سازی، تولید هندسه‌های پیچیده غیرقابل‌ساخت با روش‌های متعارف، کاهش وزن و افزایش استحکام در کنار یکپارچه‌سازی و کاهش هزینه ساخت و افزایش قابلیت اطمینان می باشد (Anand et al., 2025; Singh et al., 2025). رویکرد یکپارچه‌سازی در صنایع هوافضا، خودرو و تجهیزات پزشکی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است (Anand et al., 2025).

۵٫۴. طراحی چندمقیاسی

طراحی چندمقیاسی در ساخت افزایشی رویکردی است که در آن رفتار و ساختار محصول در چند مقیاس مختلف (از مقیاس کلان تا مقیاس سلولی و ریزساختاری) به صورت همزمان طراحی و بهینه‌سازی می‌شود(Laverne et al., 2015; van der Giessen et al., 2020; Yazdani-Asrami et al., 2022). اهمیت این رویکرد از آنجا ناشی می‌شود که محصولات تولیدشده با ساخت افزایشی معمولاً دارای ریزساختارهای ناهمگن هستند؛ در نتیجه، ویژگی‌هایی مانند اندازه دانه، تخلخل، بافت کریستالی و تنش‌های پسماند در نقاط مختلف محصول متفاوت است (Soori & Karimi Ghaleh-Jough, 2024; Yazdani-Asrami et al., 2022). این ناهمگنی که ناشی از نرخ‌های متفاوت سردشدن، مسیرهای اسکن و گرادیان‌های حرارتی هستند (Soori et al., 2025; Truong et al., 2025)؛ باعث می‌شوند که طراحی در مقیاس کلان کافی نباشد و نیاز به یک رویکرد چندمقیاسی وجود داشته باشد (Demoly et al., 2021). از آنجایی که رفتار مکانیکی و عملکردی ساختارهای چندمقیاسی مانند ساختارهای مشبک، متامتریال‌ها و ساختارهای کمینه متناوب سه‌گانه (TPMS) به شدت به طراحی در مقیاس سلولی وابسته هستند؛ فرایند ساخت افزایشی با ایجاد یک الگوی جدید در طراحی چندمقیاسی، امکان توسعه ساختارهایی را فراهم کرده که هندسه کلی و ریزساختار سلولی آن به صورت یکپارچه طراحی می‌شود (Plocher & Panesar, 2019). نقش طراحی مولد در این فرآیند، تبدیل طراحی دستی و پیچیده اینگونه ساختارها به یک فرآیند محاسباتی هوشمند و خودکار است (Singh et al., 2025) به نحوی که با ورود داده های موردنیاز، الگوریتم محاسباتی به صورت خودکار هندسه‌هایی را ایجاد می‌کند که در چند مقیاس مختلف بهینه شده‌اند (Plocher & Panesar, 2019) و پارامترهای آنها از قبیل نوع سلول، چگالی، ضخامت و جهت‌گیری بر اساس نیازهای عملکردی تنظیم گردیده است. حتی می‌توان از ترکیب فیزیک، هوش مصنوعی و مدل‌سازی چندمقیاسی در طراحی مولد ساختارهایی ایجاد کرد که رفتار آنها در مقیاس کلان و ریزساختار به صورت همزمان کنترل شده باشد (Demoly et al., 2021). ساختارهای بهینه شده در مقیاس‌های مختلف توسط روش طراحی مولد، کاربرد گسترده ای در ایمپلنت‌های پزشکی، هوافضا و قطعات سبک وزن دارند (Singh et al., 2025).

۶/۴. طراحی ساختارهای مشبک

ساختارهای مشبک، مجموعه‌ای از واحدهای سلولی تکرارشونده هستند که جهت دستیابی به عملکرد مکانیکی بهتر(Anand et al., 2025)، نسبت استحکام به وزن بالا (Helou & Kara, 2017)، افزایش جذب انرژی (Bonatti & Mohr, 2017; O'Masta et al., 2017) و بهبود عملکرد حرارتی (Aremu et al., 2017; Cheng et al., 2018; Handler et al., 2017) طراحی می‌شوند و نقش کلیدی در توسعه محصولات سبک‌وزن و عملکردی دارند (Singh et al., 2025). ساخت افزایشی امکان ساخت این ساختارهای پیچیده را فراهم کرده و آن‌ها را به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های طراحی پیشرفته تبدیل کرده است (Ciccone et al., 2023). طراحی ساختارهای مشبک در ساخت افزایشی معمولاً شامل انتخاب نوع سلول و ضخامت ساختار (Chang & Rosen, 2013)، تعیین چگالی (Daynes et al., 2017) و نحوه توزیع فضایی سلول‌ها (Wu et al., 2021) است که امکان ساخت ساختارهای طبقه‌بندی شده، ساختارهای هم‌تراز با سطح (Aremu et al., 2017) و چندچگالی (Wu et al., 2017a; Wu et al., 2017b; Groen & Sigmund, 2018) را با استفاده از مدل‌سازی ضمنی و ابزارهای پیشرفته ساخت ساختارهای مشبک فراهم می‌کند (Arisoy et al., 2015). ساختارهای مشبک یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد طراحی مولد در ساخت افزایشی هستند که برای کاربردهایی مانند ایمپلنت‌ها (Anand et al., 2025)، ضربه‌گیرها (Zhang et al., 2018)، هوافضا و محصولات سبک (Singh et al., 2025) بهینه می‌شوند. طراحی مولد، فرآیند طراحی ساختارهای مشبک را به صورت هوشمند و خودکار با اعمال اهداف عملکردی (استحکام، سختی، جذب انرژی، انتقال حرارت)، الزامات ساخت و ویژگی‌های سلولی مطلوب به الگوریتم محاسباتی اعمال می‌کند و الگوریتم به صورت خودکار ساختارهای مشبک مناسب را ایجاد می‌کند (Singh et al., 2025). با توجه به اینکه فرایند طراحی مولد، ایجاد هندسه این ساختارها را با درنظرگرفتن همزمان عملکرد، قابلیت ساخت و بهینه‌سازی چندمقیاسی، به صورت یکپارچه از مرحله طراحی سلول تا طراحی ساختارهای مشبک طبقه بندی شده و هم‌تراز با سطح انجام می‌دهد به عنوان یک چارچوب فرایندمحور معرفی شده است (Plocher & Panesar, 2019). همچنین طراحی مولد می‌تواند چالش‌های اصلی این ساختارها از جمله یکپارچه‌سازی هندسه آنها با قطعات پیچیده، طراحی چندمقیاسی و کنترل رفتار مکانیکی را برطرف کند و ساختارهایی تولید کند که هم سبک‌وزن و هم عملکردی هستند. از دیگر مزیت‌های طراحی ساختارهای مشبک

با طراحی مولد نسبت به روش‌های مرسوم در ساخت افزایشی می توان به تولید هندسه‌های پیچیده غیرقابل‌طراحی به‌صورت دستی (Koul, 2024)، کاهش زمان طراحی با حذف مرحله آزمون و خطا و افزایش قابلیت ساخت و کاهش خطاهای چاپ (Roy et al., 2024) اشاره کرد.

۷٫۴. طراحی کانال‌های داخلی و خنک‌کاری محصول

طراحی کانال‌های داخلی در ساخت افزایشی به‌معنای ایجاد مسیرهای توخالی، پیچیده و سه‌بعدی در درون محصول برای خنک‌کاری، عبور سیال، کاهش وزن یا مدیریت حرارتی می‌باشد (Peng et al., 2020). این فرایند قابلیت ساخت کانال با هندسه‌های ارگانیک، انشعابات متعدد، مسیرهای منحنی و مقاطع متغیر را دارد (Inovar Communications Ltd., 2021) که در روش‌های متعارف مانند ماشین‌کاری یا ریخته‌گری امکان‌پذیر نیست (Chanikya & Chimalamarri, 2025). طراحی مولد، فرآیند طراحی کانال‌های داخلی را از یک کار مبتنی بر آزمون و خطا به یک فرآیند محاسباتی هوشمند، چندهدفه و خودکار با الهام از فرآیندهای رشد زیستی تبدیل می‌کند

(Price et al., 2022; Singh et al., 2025) که می‌تواند هندسه‌هایی با مسیرهای جریان بهینه و سازگار با محدودیت‌های ساخت افزایشی که دستیابی به آنها با طراحی مهندسی متعارف غیرممکن است ایجاد نماید (Diabatix; Inovar Communications Ltd., 2021). به عنوان مثال، در حوزه مدیریت حرارتی، از نرم‌افزار ColdStream شرکت Diabatix برای ایجاد کانال‌های خنک‌کننده پیچیده با استفاده از روش طراحی مولد استفاده می‌شود (Inovar Communications Ltd., 2021).

۸٫۴. طراحی بیومیمتیک

طراحی بیومیمتیک بر اساس تقلید از ساختارهای طبیعی مانند استخوان ترابکولار، فلس ماهی و پوسته لاک‌پشت (Singh et al., 2025)، بال حشرات (Zheng et al., 2023)، لانه زنبور (Chantarapanich et al., 2014) و ساختارهای سلسله‌مراتبی گیاهان (Price et al., 2022) انجام می‌شود. این ساختارها معمولاً دارای ویژگی‌هایی همچون چندمقیاسی بودن، تخلخل کنترل‌شده، مسیرهای بارگذاری هوشمند و هندسه پیچیده هستند که در طبیعت برای دستیابی به استحکام بالا، وزن کم و سازگاری محیطی تکامل یافته‌اند (Hamza et al., 2025; Plocher & Panesar, 2019). در ساخت افزایشی، طراحی بیومیمتیک به معنای الهام‌گیری از سازوکارها، ساختارها و الگوهای طبیعی برای ایجاد محصولاتی است که کارایی مکانیکی، حرارتی یا عملکردی بالاتری داشته باشند

(Ciccone et al., 2023; Hamza et al., 2025). بنابراین، این ساختارهای طبیعی می‌توانند به طور مستقیم در طراحی محصولات قابل ساخت با ساخت افزایشی به‌کار روند. طراحی مولد در این حوزه می‌تواند اصول طبیعی مانند رشد شاخه‌ای، تکامل ساختارهای سلولی (Lohan et al., 2022) و سازمان‌دهی سلسله‌مراتبی (Lu et al., 2023) را به صورت هوشمند (Truong et al., 2025)، الگوریتمی و چندهدفه (von Buelow, 2008) مدل‌سازی کند و ساختارهایی تولید کند که مشابه ساختارهای طبیعی، سبک‌وزن و مقاوم باشند (Singh et al., 2025). همچنین طراحی مولد می‌تواند با ایجاد ساختارهای بیومیمتیک به صورت خودکار و یکپارچه‌سازی آنها با الزامات ساخت افزایشی باعث ارتقای قابل توجه عملکرد مکانیکی و چندعملکردی این ساختارها شود. یکی از کاربردهای جالب طراحی مولد در این حوزه، طراحی ایمپلنت‌های متخلخل مشابه با استخوان طبیعی می‌باشد (Mattias, 2024; Mazer, 2017).

۹٫۴. طراحی برای چاپ چهاربعدی

چاپ چهاربعدی به معنای ساخت محصولاتی است که پس از ساخت، در طول زمان و در پاسخ به محرک‌های خارجی مانند حرارت، رطوبت، نور، PH یا میدان مغناطیسی تغییر شکل می‌دهند (Joshi et al., 2020). در این فرایند، محصول ابتدا مانند یک ساختار سه‌بعدی معمولی چاپ می‌شود؛ اما مواد استفاده‌شده دارای قابلیت پاسخ‌دهی به محرک‌ها هستند؛ یعنی پس از چاپ، شکل، سختی و عملکرد آنها با زمان تغییر می‌کند (Alshahrani, 2021). این فرآیند شامل سه مرحله انتخاب مواد هوشمند (مانند پلیمرهای حافظه‌دار یا هیدروژل‌ها)، طراحی هندسه اولیه و برنامه‌ریزی رفتار زمانی و پاسخ به محرک می‌باشد. این فناوری ترکیبی از ساخت

افزایشی، مواد هوشمند و طراحی محاسباتی است و طراحی مولد نقش مهمی در توسعه آن دارد (Demoly et al., 2021). طراحی مولد در چاپ چهاربعدی یک فرآیند محاسباتی هوشمند و چندهدفه است که با تعریف اهداف عملکردی (میزان تغییر شکل، جهت خم‌شدن، سرعت پاسخ)، ویژگی‌های مواد هوشمند و الزامات ساخت افزایشی، هندسه‌هایی از محصول ایجاد می‌کند که رفتار زمانی آنها به صورت دقیق برنامه‌ریزی شده است. توانایی طراحی مولد و ابزارهای محاسباتی آن به حدی است که می‌توانند رفتار تغییرشکل‌پذیر محصول را در سطح سلولی و میکروسکوپی برنامه‌ریزی کنند که این موضوع برای چاپ چهاربعدی ضروری است (Liu et al., 2018). همچنین طراحی مولد می‌تواند هندسه‌هایی تولید کند که نه‌تنها از نظر مکانیکی بهینه‌اند؛ بلکه قابلیت تغییرشکل کنترل‌شده نیز دارند. زیرا الگوریتم می‌تواند رفتار مواد و محرک‌ها را در فرآیند طراحی لحاظ کند (Alli et al., 2024).

۵. مطالعات موردی

مطالعات موردی متعددی در منابع معتبر علمی در مورد نقش طراحی مولد در ارتقای فرایند ساخت افزایشی نسبت به روش‌های متعارف و حتی روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک (مانند بهینه‌سازی توپولوژی) انجام شده است. بررسی نتایج حاصل از آنها نشان می‌دهد که به طور کلی، روش طراحی مولد به دلیل آزادی عمل بیشتر در کاوش فضای پاسخ و همچنین استفاده از الگوریتم های محاسباتی و هوش مصنوعی، نتایج بهتری نسبت به سایر روش‌ها در زمینه‌های مختلف به ویژه سبک‌سازی، کاهش هزینه و زمان طراحی محصول به ارمغان آورده است و این نتایج به طور مستقیم در ساخت افزایشی محصولات تاثیر مثبت و چشمگیر خود را داشته است. در یکی از جامع‌ترین مطالعات موردی صورت گرفته درباره یکی از قطعات سیستم تعلیق خودرو، حجم قطعه نسبت به طرح اولیه با استفاده از روش بهینه‌سازی توپولوژی به میزان ۶۵/۱۷ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این کاهش با استفاده از روش طراحی مولد به ۸۸/۱۳ درصد رسیده است که نشان می‌دهد طراحی مولد نسبت به بهینه‌سازی توپولوژی در کاهش حجم قطعه عملکرد بهتری داشته است (Coulthard & Wang, 2022). در مطالعه دیگری در زمینه بهینه‌سازی سازه توربین‌های بادی فراساحل، استفاده از طراحی مولد باعث کاهش بیش از ۷ درصدی وزن و افزایش قابل توجه ۴۰ درصدی محدوده عملیاتی همراه با کاهش هزینه‌های ساخت گردیده است (Gonzalez-Delgado et al., 2024) . طراحی مولد مبتنی بر هوش مصنوعی توانست در بازطراحی یک قطعه از سیستم رباتیک، کاهش ۹۲ درصدی وزن قطعه را نسبت به قطعه اولیه ایجاد کند (Walia, Khan, & Breedon, 2021). طراحی مولد در ساخت افزایشی تقویت شده با فیبر یک قطعه آلومینیومی سیستم تعلیق خودرو، موفق به کاهش ۶ برابری وزن و ۵ برابری هزینه در مقایسه با روش متعارف ماشین‌کاری CNC گردید (Junk & Rothe, 2022). از منظر بازده فرآیند طراحی و ساخت، استفاده از هوش مصنوعی مولد در طراحی محصولات روشنایی، کاهش ۸۷ درصدی در زمان انجام طراحی و کاهش مدت چرخه‌های طراحی از شانزده هفته به دو هفته را نشان داده است (aPriori, 2024). استفاده از طراحی مولد در رویکرد یکپارچه‌سازی قطعات در ساخت افزایشی برای طراحی نازل سوخت موتور LEAP شرکت جنرال الکتریک موجب شد که ۲۰ قطعه مجزا به یک قطعه واحد تبدیل شود و ۲۵ درصد کاهش وزن به همراه داشته باشد. با این حال، باید توجه داشت که خروجی‌های طراحی مولد به شدت به شرایط اولیه وابسته هستند؛ یک مطالعه تجربی نشان داد که تغییر در شرایط اولیه و تنظیمات سیستم نرم‌افزار می‌تواند منجر به تفاوت در عملکرد خروجی تا میزان ۵۹۲ درصد شود؛ که این موضوع ضرورت دقت در تنظیم پارامترها و آموزش اپراتور را برجسته می‌کند (Peckham et al., 2024).

۶. نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب طراحی مولد و ساخت افزایشی، یک تحول بنیادین در طراحی و تولید محصولات مهندسی ایجاد کرده است. این روش با بهره‌گیری از الگوریتم‌های تکاملی، یادگیری ماشین و مدل‌های فیزیکی، قادر است هندسه‌هایی تولید کند که از نظر عملکرد مکانیکی، حرارتی و سیالاتی بهینه بوده و در عین حال با الزامات ساخت افزایشی سازگار باشند. این ویژگی موجب شده است که طراحی مولد نه‌تنها یک ابزار ایجاد هندسه، بلکه یک رویکرد جامع برای طراحی مبتنی بر قابلیت ساخت باشد. یافته‌ها نشان می‌دهند که این روش در حوزه‌هایی مانند سبک‌سازی، بهینه‌سازی توپولوژی، طراحی ساختارهای مشبک، طراحی چندمقیاسی، یکپارچه‌سازی قطعات و طراحی بیومیمتیک عملکردی فراتر از روش‌های متعارف ارائه می‌دهد و می‌تواند ضمن کاهش چشمگیر وزن قطعات، کیفیت

عملکرد آنها را افزایش دهد. از سوی دیگر، ساخت افزایشی به‌عنوان فناوری توانمندساز طراحی مولد، امکان ساخت هندسه‌های پیچیده و چندمقیاسی را فراهم کرده و محدودیت‌های روش‌های متعارف را از میان برداشته است. هم‌افزایی میان این دو فناوری، مسیر توسعه قطعات پیشرفته در صنایع هوافضا، خودرو، پزشکی، رباتیک و معماری را هموار کرده و زمینه‌ساز تولید محصولات سبک‌تر، مقاوم‌تر و کارآمدتر شده است. با وجود این، چالش‌هایی مانند نیاز به توان محاسباتی بالا، حساسیت به پارامترهای ورودی، مسایل حقوقی و محدودیت‌های مواد همچنان پابرجاست و نیازمند توسعه ابزارهای دقیق‌تر و استانداردهای صنعتی است.

پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده، طراحی مولد با ادغام عمیق‌تر با هوش مصنوعی، مدل‌سازی چندفیزیکی و شبیه‌سازی چندمقیاسی به یک ابزار کاملاً خودکار و هوشمند تبدیل شود که قادر است طراحی، ارزیابی و بهینه‌سازی محصولات را بدون مداخله انسانی انجام دهد. توسعه مدل‌های مولد عمیق، امکان ایجاد هندسه‌هایی را فراهم خواهد کرد که نه‌تنها از نظر عملکردی بهینه‌اند، بلکه رفتار آنها در مقیاس ریزساختاری نیز قابل کنترل است. همچنین انتظار می‌رود که ترکیب طراحی مولد با چاپ چهاربعدی، مسیر تولید سازه‌های واکنش‌پذیر، خودترمیم‌شونده و تطبیق‌پذیر را هموار کند. در حوزه صنعتی، پیش‌بینی می‌شود که G-DfAM به‌عنوان استاندارد اصلی طراحی برای ساخت افزایشی پذیرفته شود و ابزارهای نرم‌افزاری جدیدی توسعه یابند که بتوانند الزامات ساخت، رفتار مواد و اهداف چندعملکردی را به‌صورت یکپارچه در فرآیند طراحی اعمال کنند. همچنین با پیشرفت فناوری‌های نظارت درون‌فرآیندی و کنترل کیفیت، محدودیت‌های فعلی ساخت افزایشی کاهش یافته و امکان تولید قطعات حساس به ایمنی در مقیاس صنعتی فراهم خواهد شد. در مجموع، آینده این حوزه به سمت طراحی کاملاً هوشمند، ساخت افزایشی دقیق‌تر و تولید محصولاتی با عملکرد بی‌سابقه حرکت می‌کند.

منابع

شریفی همدانی، بهمن. (۱۴۰۴). طراحی مولد مکانیکی: آینده‌نگری در طراحی مهندسی مکانیک. اولین کنفرانس بین‌المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری‌های پیشرفته، اسفراین.

.

Alli, Y. A., Anuar, H., Manshor, M. R., Okafor, C. E., Kamarulzaman, A. F., Akçakale, N., Nazeri, F. N. M., Bodaghi, M., Suhr, J., & Nasir, N. A. M. (2024). Optimization of 4D/3D printing via machine learning: A systematic review. *Hybrid Advances*, *6*, 100242.

Alshahrani, H. A. (2021). Review of 4D printing materials and reinforced composites: Behaviors, applications and challenges. *Journal of Science: Advanced Materials and Devices*, *6*(2), 167–185.

Anand, D., Pardeep, & Pandey, N. (2025). Design for Additive Manufacturing (DfAM): Integrating topology optimization and generative design for advanced mechanical components in Industry 4.0. *International Journal of Research Publication and Reviews*, *6*(5), 1723–1731.

aPriori. (2024). *Eaton's generative AI cuts product design time by 87 percent*. USA. https://www.apriori.com/resources/case-study/eatons-generative-ai-cuts-product-design-time-by-87/

Aremu, A. O., Brennan-Craddock, J., Panesar, A., et al. (2017). A voxel-based method of constructing and skinning conformal and functionally graded lattice structures suitable for additive manufacturing. *Additive Manufacturing*, *13*, 1–13.

Arisoy, E. B., Mirabella, L., Musuvathy, S., et al. (2015). Design and topology optimization of lattice structures using deformable implicit surfaces for additive manufacturing. In *Proceedings of the ASME 2015 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2015)* (pp. 1–11). Boston, Massachusetts, USA.

Autodesk. (2024). *What is generative design | Tools software*. Official Technical Resource. https://www.autodesk.com/

Bansal, A., & Sinha, M. (2021). Regulatory challenges in aerospace AM: Certification and standardization. *Journal of Aerospace Regulatory Studies*, *4*(2), 91–104.

Barbieri, L., & Muzzupappa, M. (2022). Performance-driven engineering design approaches based on generative design and topology optimization tools: A comparative study. *Applied Sciences*, *12*(4), Article 2106.

Bhagat, R., Satpute, V., Sirsat, A., & Shejwal, A. (2023). Comparative study of conventional and generative design process. *International Journal for Research in Applied Science and Engineering Technology*, *11*, 6024–6032.

Bonatti, C., & Mohr, D. (2017). Large deformation response of additively manufactured FCC metamaterials: From octet truss lattices towards continuous shell mesostructures. *International Journal of Plasticity*, *92*, 122–147.

Cam, G. (2022). Prospects of producing aluminum parts by wire arc additive manufacturing (WAAM). *Materials Today: Proceedings*, *62*, 77–85.

Chang, P. S., & Rosen, D. W. (2013). The size matching and scaling method: A synthesis method for the design of mesoscale cellular structures. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, *26*, 907–927.

Chanikya, A., & Chimalamarri, V. (2025). A comprehensive comparison of conventional and additive manufacturing in jet turbine blade production and repair. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, *12*(4), 318–324.

Chantarapanich, N., Laohaprapanon, A., Wisutmethangoon, S., et al. (2014). Fabrication of three-dimensional honeycomb structure for aeronautical applications using selective laser melting: A preliminary investigation. *Rapid Prototyping Journal*, *20*, 551–558.

Cheng, L., Liu, J., Liang, X., et al. (2018). Coupling lattice structure topology optimization with design-dependent feature evolution for additive manufactured heat conduction design. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *332*, 408–439.

Chew, Z. X., Wong, J. Y., Tang, Y. H., Yip, C. C., & Maul, T. (2024). Generative design in the built environment. *Automation in Construction*, *166*, 105638.

Ciccone, F., Bacciaglia, A., & Ceruti, A. (2023). Optimization with artificial intelligence in additive manufacturing: A systematic review. *Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering*, *45*, 303.

Coulthard, J., & Wang, C. J. (2022). Generative design and topology optimisation of products for additive manufacturing. *Advances in Transdisciplinary Engineering*, *29*, 218–227.

Daynes, S., Feih, S., Lu, W. F., et al. (2017). Optimisation of functionally graded lattice structures using isostatic lines. *Materials & Design*, *127*, 215–223.

Demoly, F., Dunn, M. L., Wood, K. L., Qi, H. J., & André, J-C. (2021). The status, barriers, challenges, and future in design for 4D printing. *Materials & Design*, *212*, 110193.

Dhurjad, S., Shaikh, A., & Chinchanikar, S. (2023). Generative design for additive manufacturing (G-DFAM): An explorative study of aerospace brackets. *AIP Conference Proceedings*, 040024.

Diabatix. (n.d.). *Drive innovation with the #1 generative design platform for cooling*. Diabatix. Retrieved July 2026 from https://www.diabatix.com

Elbadawi, M., Li, H., Sun, S., Alkahtani, M. E., Basit, A. W., & Gaisford, S. (2024). Artificial intelligence generates novel 3D printing formulations. *Applied Materials Today*, *36*, 102061.

Equbal, A., Akhter, S., Sood, A. K., & Equbal, I. (2021). The usefulness of additive manufacturing (AM) in COVID-19. *Annals of 3D Printed Medicine*, *2*, 100013.

Equbal, A., Equbal, M. I., & Sood, A. K. (2019). An investigation on the feasibility of fused deposition modelling process in EDM electrode manufacturing. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, *26*, 10–25.

Equbal, M. A., Equbal, A., Khan, Z. A., & Badruddin, I. A. (2025). Machine learning in additive manufacturing: A comprehensive insight. *International Journal of Lightweight Materials and Manufacture*, *8*, 264–284.

Favero, C. S., English, J. D., Cozad, B. E., Wirthlin, J. O., Short, M. M., & Kasper, F. K. (2017). Effect of print layer height and printer type on the accuracy of 3-dimensional printed orthodontic models. *American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics*, *152*(4), 557–565.

Formlabs. (2023). *Generative design 101*. https://formlabs.com/blog/generative-design/

Fuller, M. (2025). *First principles design vs generative design: Which delivers better results in AM heat exchangers? Conflux Technology*. https://www.confluxtechnology.com/resources/articles/first-principles-design-vs-generative-design-which-delivers-better-results-in-am-heat-exchangers/

Gausemeier, J., Echterhoff, N., Kokoschka, M., & Wall, M. (2011). *Thinking ahead: The future of additive manufacturing – future applications*. Heinz Nixdorf Institute, University of Paderborn.

Generative design: Streamlining iteration and innovation. (n.d.). Autodesk. https://www.autodesk.com/solutions/generative-design

Gibson, I., Rosen, D., & Stucker, B. (2015). *Additive manufacturing technologies* (2nd ed.). Springer, New York.

Gibson, I., Rosen, D., Stucker, B., & Khorasani, M. (2021). *Additive manufacturing technologies* (3rd ed.). Springer.

Gonzalez-Delgado, D., Jaen Sola, P., & Oterkus, E. (2024). Generative design and additive manufacturing techniques on the optimization of multi-MW offshore direct-drive wind turbine electrical generators. *Engineering Proceedings*, *71*, 4.

Groen, J. P., & Sigmund, O. (2018). Homogenization-based topology optimization for high-resolution manufacturable microstructures. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, *113*, 1148–1163.

Guo, N., & Leu, M. C. (2013). Additive manufacturing: Technology, applications and research needs. *Frontiers of Mechanical Engineering*, *8*, 215–243.

Hamza, A., Bousnina, K., Dridi, I., & Ben Yahia, N. (2025). Revolutionizing automotive design: The impact of additive manufacturing. *Vehicles*, *7*(1), 24.

Handler, E., Sterling, A., Pegues, J., et al. (2017). Design and process considerations for effective additive manufacturing of heat exchangers. *In Proceedings of the 28th Annual International Solid Freeform Fabrication Symposium* (pp. 2632–2640). Austin, Texas.

Helou, M., & Kara, S. (2017). Design, analysis and manufacturing of lattice structures: An overview. *International Journal of Computer Integrated Manufacturing*, *31*, 243–261.

Inayathullah, S., & Buddala, R. (2025). Review of machine learning applications in additive manufacturing. *Results in Engineering*, *25*, 103676.

Inovar Communications Ltd. (2021). Optimised thermal management in semiconductor fabrication using AI-enabled generative design and additive manufacturing. *Metal Additive Manufacturing*, *7*(2), Summer 2021.

ISO/ASTM. (2021). *ISO/ASTM 52900:2021 — Additive manufacturing: General principles — Terminology*. https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-astm:52900:ed-2:v1:en

Joshi, S., Rawat, K., Karunakaran, C., Rajamohan, V., Mathew, A., Koziol, K., Thakur, V., & Balan, A. S. S. (2019). 4D printing of materials for the future: Opportunities and challenges. *Materials Today: Proceedings*, Article 100490.

Junk, S., & Burkart, L. (2021). Comparison of CAD systems for generative design for use with additive manufacturing. *Procedia CIRP*, *100*, 577–582.

Junk, S., & Rothe, N. (2022). Lightweight design of automotive components using generative design with fiber-reinforced additive manufacturing. *Procedia CIRP*, *109*, 119–124.

Kangal, A. M., & Sagbas, B. (2021). A comparative study about topology optimization and generative design in additive manufacturing. *Materials International*, *3*(3), 1–8.

Koul, P. (2024). A review of generative design using machine learning for additive manufacturing. *Advances in Mechanical and Materials Engineering*, *41*, 145–159.

Laverne, F., Segonds, F., Dépincé, P., & Pailhès, J. (2015). Generative design methodology for additive manufacturing: Product design integration. *Journal of Mechanical Design*.

Leary, M., Merli, L., Torti, F., Mazur, M., & Brandt, M. (2014). Optimal topology for additive manufacture: A method for enabling additive manufacture of support-free optimal structures. *Materials and Design*, *63*, 678–690.

Liu, X., Furrer, R., Kosters, J., & Holmes, J. (2018). *Vision 2040: A roadmap for integrated, multiscale modeling and simulation of materials and systems*. NASA Technical Report NASA/CR-2018-219771.

Lkadi, O., Nassraoui, M., & Bouksour, O. (2024). The effect of generative design and topology optimization on the design and manufacturing of components in additive manufacturing. *Incertitudes et fiabilité des systèmes multiphysiques*, *8*, 33–37.

Lohan, D. J., Zhou, Y., & Dede, E. M. (2022, March 2). *Generative design for electronics cooling*. Electronics Cooling. https://www.electronics-cooling.com/2022/03/generative-design-for-electronics-cooling/

Löwen, D. (2018). *Comparison study of topology optimization and generative design based on interactive design exploration* (Master's thesis). RWTH Aachen University.

Lu, W., Lee, N. A., & Buehler, M. J. (2023). Modeling and design of heterogeneous hierarchical bioinspired spider web structures using deep learning and additive manufacturing. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, *120*(31), e2305273120.

Massobrio, A. (2022). *Topology optimization vs generative design*. Neural Concept. https://www.neuralconcept.com/post/topology-optimization-vs-generative-design

Mattias. (2024). *How generative design and 3D printing fuels innovation*. Addinor, Retrieved July 2026 from https://addinor.eu/articles/how-generative-design-and-3d-printing-fuels-innovation

Mazer, S. (2017). *NuVasive launches new 3D-printed porous titanium implant in expanding advanced materials science portfolio*. NuVasive, Retrieved July 2026 from https://www.nuvasive.com/news/nuvasive-launches-new-3d-printed-porous-titanium-implant-expanding-advanced-materials-science-portfolio

Mercelis, P., & Kruth, J. (2006). Residual stresses in selective laser sintering and selective laser melting. *Rapid Prototyping Journal*, *12*(5), 254–265.

Milewski, J. O. (2017). *Additive manufacturing of metals*. Springer Series in Materials Science. Springer.

MTU Aero Engines. (2020). *Hybrid additive manufacturing for efficient turbine blade repair*. MTU Press Release. Retrieved September 2024 from https://www.mtu.de/news-media/press/press-releases/hybrid-am-for-turbine-blade-repair

O'Masta, M. R., Dong, L., St-Pierre, L., et al. (2017). The fracture toughness of octet-truss lattices. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, *98*, 271–289.

Pantz, O., & Trabelsi, K. (2014). A post-treatment of the homogenization method for shape optimization. *SIAM Journal on Control and Optimization*, *47*, 1380–1398.

Peckham, O., Elverum, C. W., Hicks, B., Goudswaard, M., Snider, C., Steinert, M., & Eikevåg, S. W. (2024). Investigating and characterizing the systemic variability when using generative design for additive manufacturing. *Applied Sciences (Switzerland)*, *14*(11).

Peng, T., Zhu, Y., Leu, M., & Bourell, D. (2020). Additive manufacturing-enabled design, manufacturing, and lifecycle performance. *Additive Manufacturing*, *36*, 101646.

Pereira, T., Kennedy, J. V., & Potgieter, J. (2019). A comparison of traditional manufacturing vs additive manufacturing: The best method for the job. *Procedia Manufacturing*, *30*, 11–18.

Pilagatti, A. N., Atzeni, E., & Salmi, A. (2023). Exploiting the generative design potential to select the best conceptual design of an aerospace component to be produced by additive manufacturing. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *126*(11), 5597–5612.

Plocher, J., & Panesar, A. (2019). Review on design and structural optimisation in additive manufacturing: Towards next-generation lightweight structures. *Materials & Design*, 108164.

Pollák, M., Töröková, M., & Kočiško, M. (2020). Utilization of generative design tools in designing components necessary for 3D printing done by a robot. *TEM Journal*, *9*(3), 868–872.

Pradel, P., Zhu, Z., Bibb, R., & Moultrie, J. (2018). Investigation of design for additive manufacturing in professional design practice. *Journal of Engineering Design*, *29*, 1–36.

Pradhan, S., Kumar, S., & Srivastav, S. (2023). Canister satellite lightweight chassis design using biomimicry of human skeleton. *International Journal of Scientific Research in Science, Engineering and Technology*, *10*, 1–9.

Price, M., Zhang, W., Friel, I., Robinson, T., McConnell, R., Nolan, D., Kilpatrick, P., Barbhuiya, S., & Kyle, S. (2022). Generative design for additive manufacturing using a biological development analogy. *Journal of Computational Design and Engineering*, *9*(2), 463–479.

Residual stress in AM can cause major build failures: How to prevent it. (2018, December 1). *Metal Additive Manufacturing*.

Roy, A., Ahmed, M., & Mondol, L. (2024). AI-enhanced additive manufacturing: Intelligent 3D printing for complex designs. *Journal of Primeasia*, *5*, 10.25163/primeasia.5110247.

Ruffo, M., Tuck, C., & Hague, R. (2007). Make or buy analysis for rapid manufacturing. *Rapid Prototyping Journal*, *13*(1), 23–29.

Shea, K., Aish, R., & Gourtovaia, M. (2005). Towards integrated performance-driven generative design tools. *Automation in Construction*, *14*, 253–264.

Shi, M., Seo, J., Cha, S. H., et al. (2024). Generative AI-powered architectural exterior conceptual design based on the design intent. *Journal of Computational Design and Engineering*, *11*, 125–142.

Sideris, I., Crivelli, F., & Bambach, M. (2023). GPyro: Uncertainty-aware temperature predictions for additive manufacturing. *Journal of Intelligent Manufacturing*, *34*(1), 243–259.

Singh, S., Bhaskar, P., & Thakur, R. (2025). Generative design and additive manufacturing: Revolutionizing lightweight aerospace component fabrication. *Journal of Computer Aided Manufacturing and Automation (ManTech Publications)*, *10*(1), 25–33.

Soori, M., & Karimi Ghale-Jough, F. (2025). Minimization of residual stress, surface roughness and tool wear in electro discharge machining of Inconel 625. *Journal of Engineering Research*, *13*(3), 1843–1853.

Soori, M., Karimi Ghaleh-Jough, F., Dastres, R., & Arezoo, B. (2025). Additive manufacturing modification by artificial intelligence, machine learning, and deep learning: A review. *Additive Manufacturing Frontiers*, *4*, 200198.

Szabó, K. (2021). Steps of generative design in integrated CAD systems. *Design of Machines and Structures*, *11*, 53–58.

Tanveer, M., Azad, M. M., Kim, D., Khalid, S., & Kim, H. S. (2025). Generative design for engineering applications: A state-of-the-art review. *Archives of Computational Methods in Engineering*, *32*, 1–27.

Thakur, J., & Kulkarni, R. (2022). Bio-inspired structures in aerospace manufacturing: Evolutionary insights. *Indian Mechanical Evolution Journal*, *11*(3), 65–80.

Trovato, M., Belluomo, L., Bici, M., et al. (2025). Machine learning in design for additive manufacturing: A state-of-the-art discussion for a support tool in product design lifecycle. *International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *137*, 2157–2180.
Truong, T. C., Thuy, T. D. H., Nguyen, H. K., Ma, Q.-P., & Jana, P. (2025). A systematic literature review on the impact of generative AI on additive manufacturing: Current state and future directions. *MM Science Journal*, 10.17973/MMSJ.2025_03_2025010.

Turney, D. (2023). *Generative design in manufacturing is transforming the industry*. Autodesk Design & Make. https://www.autodesk.com/design-make/articles/generative-design-in-manufacturing

van der Giessen, E., Schultz, P. A., Bertin, N., Bulatov, V. V., Cai, W., Csányi, G., Foiles, S. M., Geers, M. G. D., González, C., Hütter, M., Kim, W. K., Kochmann, D. M., Llorca, J., Mattsson, A. E., Rottler, J., Shluger, A., Sills, R. B., Steinbach, I., Strachan, A., & Tadmor, E. B. (2020). Roadmap on multiscale materials modeling. *Modelling and Simulation in Materials Science and Engineering*, Article 043001.

von Buelow, P. (2008). Suitability of genetic-based exploration in the creative design process. *Digital Creativity*, *19*(1), 51–61.

Walia, K., Khan, A., & Breedon, P. (2021). The generative design process for robotic design applications. *Journal of Additive Manufacturing Technologies*, *1*, 528.
Wang, L., Chan, Y. C., Ahmed, F., et al. (2020). Deep generative modeling for mechanistic-based learning and design of metamaterial systems. *Computational Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *372*, 113377.

Wu, J., Aage, N., & Sigmund, O. (2017). Infill optimization for additive manufacturing: Approaching bone-like porous structures. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, *24*, 1127–1140.

Wu, J., Clausen, A., & Sigmund, O. (2017). Minimum compliance topology optimization of shell-infill composites for additive manufacturing. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *326*, 358–375.

Wu, J., Wang, W., & Gao, X. (2021). Design and optimization of conforming lattice structures. *IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics*, *27*(1), 1–14.

Yang, S., & Zhao, Y. (2015). Additive manufacturing enabled design theory and methodology: A critical review. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *80*, Article 6994..

Yazdani Asrami, M., Sadeghi, A., Song, W., Madureira, A., Pina, J., Morandi, A., & Parizh, M. (2022). Artificial intelligence methods for applied superconductivity: Material, design, manufacturing, testing, operation, and condition monitoring. *Superconductor Science and Technology*, *35*, Article ac80d8.

Yu, C., & Jiang, J. (2020). A perspective on using machine learning in 3D bioprinting. *International Journal of Bioprinting*, *6*(1), 95.

Zhang, J., Liu, N., & Wang, S. (2021). Generative design and performance optimization of residential buildings based on parametric algorithm. *Energy and Buildings*, *244*, 111033.

Zhang, L., Feih, S., Daynes, S., et al. (2018). Energy absorption characteristics of metallic triply periodic minimal surface sheet structures under compressive loading. *Additive Manufacturing*, *23*, 505–515.

Zhang, Y., Wang, Z., Zhang, Y., Gomes, S., & Bernard, A. (2020). Bioinspired generative design for support structure generation and optimization in additive manufacturing (AM). *CIRP Annals*, *69*(1), 117–120.

Zheng, H., Mofatteh, H., Hablicsek, M., Akbarzadeh, A., & Akbarzadeh, M. (2023). Dragonfly-inspired wing design enabled by machine learning and Maxwell's reciprocal diagrams. *Advanced Science*, *10*(18), Article 2207635.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل اگزرژی- اقتصادی و بهینه سازی چند هدفه سیستم نمک‌زدایی رطوبت‌زا-رطوبت‌گیر با محرک پمپ حرارتی با استفاده از هوش مصنوعی و روش گرگ خاکستری

فرزاد کرمی [۱]، دکتر کریم مقصودی مهربان [۲]، عارف بینافر [۳]

[۱] **دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی ، تهران** farzaadkarami77@gmail.com
[۲] **دکتری مهندسی مکانیک عضو هیات علمی دانشگاه شهید رجایی، تهران** K.maghsoudi@sru.ac.ir
[۳] **دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید رجایی ، تهران** saref1179@gmail.com

چکیده

در این مطالعه، یک طرح از سیستم‌های نمک‌زدایی رطوبت‌زا-رطوبت‌گیرکه توسط یک پمپ حرارتی هدایت می‌شود، ارائه و مورد بحث قرار گرفته‌است. این سیستم از نوع چرخه آب در هوای بسته همراه با گرمایش پمپ حرارتی هوای مرطوب می‌باشد. از این سیستم به منظور نمک‌زدایی آب شور و تولید آب شیرین می‌توان بهره گرفت. تخریب اگزرژی، هزینه محصول و نسبت بهره‌ی خروجی و هزینه‌ی ویژه‌ی تولید آب شیرین برای این سیستم‌ها ارزیابی شده است. تأثیر پارامترهای ورودی مانند دمای آب ورودی به رطوبت‌زا، کارایی رطوبت‌گیر، کارایی رطوبت‌زا، نسبت نرخ جریان جرمی بر راندمان قانون دوم و تخریب اگزرژی مرتبط با اجزای اصلی سیستم‌ها با استفاده از نرم افزار EES تحلیل شده است. نتایج نشان داد رطوبت‌گیر و شیر انبساط اجزایی هستند که بیشترین تخریب اگزرژی را دارند. نابودی اگزرژی کل ۲۱/۰۹ کیلو وات، نسبت بهره‌ی خروجی بین ۳/۶۶۴ و ۳/۲۷۲ متغیر، هزینه‌ی کل سیستم ۲۰۳۰۵ دلار، و هزینه‌ی ویژه‌ی آب شیرین تولید شده ۶/۲۶۴ سنت بر لیتر بدست آمده است. علاوه بر این عملکرد انرژی سیستم با استفاده از شبکه‌ی عصبی مصنوعی برای هدف بهینه‌سازی مدل شده است. شبکه‌ی عصبی مصنوعی بدست آمده به عنوان یک تابع بهینه سازی چند هدفه با درنظر گرفتن نسبت بهره‌ی خروجی و هزینه‌ی کل سیستم به عنوان اهداف، به الگوریتم گرگ خاکستری معرفی شده‌اند. در نتیجه با استفاده از الگوریتم گرگ خاکستری ثابت می‌شود که در نسبت بهره‌ی خروجی ۷ و مصرف هزینه ۲۰۰۰۰ دلار سیستم عملکرد بهینه و مناسب‌تری را نشان می‌دهد.

واژه‌هاي كليدي

نمک‌زدایی آب، رظوبت‌زا، رظوبت‌گیر، آب شیرین، آب شور، هوش مصنوعی.

۱. مقدمه

بر اساس گزارش توسعه جهانی آب سازمان ملل متحد، مصرف آب در سراسر جهان از دهه ۱۹۸۰ سالانه یک درصد افزایش یافته است تقاضای آب به دلیل رشد جمعیت و شهرنشینی و توسعه صنعتی، افزایش نیاز آبیاری و آب کشاورزی و بهبود استانداردهای زندگی افزایش یافته است. از سوی دیگر، بر اساس این گزارش، بحران آب در ۲۲ کشور بیش از ۷۰ درصد است. علاوه بر این بحران آب در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا موضوعی حیاتی است[۱]

نیاز به آب آشامیدنی به سرعت در حال افزایش میباشد، در حالی که در تمام دنیا دسترسی مردم به آب آشامیدنی روز به روز در حال کاهش است. بیشتر بیماریهای انسانی ناشی از منابع آب آلوده یا تصفیه نشده است. امروزه نیز کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به دلیل مکانیسم برنامه ریزی نشده و آلودگی ناشی از فعالیتهای مصنوعی با کمبود شدید آب مواجه هستند انتظار می رود کمبود آب آشامیدنی به دلیل نرخ مصرف ناپایدار و رشد جمعیت بزرگترین مشکل جهان در قرن حاضر باشد. آلودگی منابع شیرین (رودخانه ها دریاچه ها و آبهای زیرزمینی توسط پسماندهای صنعتی این مشکل را تشدید کرده است.

مجموع ذخایر آب جهانی حدود ۱/۴ میلیارد کیلومتر مکعب است. اقیانوسها حدود ۹۷/۵% از کل مقدار را تشکیل میدهد و ۲/۵٪ باقی مانده آب شیرین در جو، یخ های قطبی و آبهای زیرزمینی وجود دارد. ۰/۰۱۴ درصد به طور مستقیم در دسترس انسان و سایر موجودات است.[۲] منابع آبهای شیرین محدود و رو به اتمام میباشند. تنها در حدود ۳ درصد از منابع آبهای روی کره زمین قابل شرب میباشند. با این حال ۲ درصد از آن به صورت منجمد در یخچالهای قطبی واقع بوده و فقط ۱ درصد از آبهای شیرین در دسترس بشر قرار دارند. بنابراین، توسعه منابع جدید آب پاک بسیار مهم و فوری است[۳].

برای غلبه بر کمبود آب در جهان در برخی مناطق خشک و نیمه خشک، نمک زدایی و استفاده مجدد از آب راه حل موثری برای رفع مشکل کمبود آب است[۱] علاوه بر مشکل کمبود آب، انرژی فرآیندی یک حوزه مشکل دیگر را تشکیل میدهد. فرآیندهای نمک زدایی به مقدار قابل توجهی انرژی نیاز دارند. برآورد شده که تولید روزانه ۱ میلیون متر مکعب آب به ۱۰ میلیون تن نفت در سال نیاز دارد [٤]. با توجه به هزینه ی بالای منابع انرژی متعارف و مضر بودن برای محیط زیست، منابع انرژی تجدیدپذیر (به ویژه انرژی خورشیدی از زمان استفاده از آنها در آب شیرین کنها جذابیت بیشتری پیدا کرده اند. این باعث صرفه جویی در انرژیهای مرسوم برای کاربردهای دیگر کاهش آلودگی محیطی و ارائه منبع انرژی رایگان، مداوم و با خرابی کمتر می شود[ه]. با این حال، عملکرد ضعیف اقتصادی و ساختارهای پیچیده، سیستم های نمک زدایی عمومی با ظرفیتهای بزرگ را دنبال میکنند و یافتن یک سیستم کارآمد و فشرده همیشه موضوع مهم در زمینه نمک زدایی است.[٦] تأمین آب آشامیدنی با روشهای نمک زدایی برای مصارف ،انسانی روزانه ۱٤۲ میلیون مترمکعب آب نمک تولید میکند که بسیار سمی است و در برخی موارد دمای بالایی دارد این آب نمک زیاد، اثر نامطلوبی بر محیط زیست دارد. علاوه بر کارخانه های نمک زدایی آب شور بالا در بسیاری از بخشهای صنعتی دیگر تولید میشود به عنوان مثال در صنایع نفت و گاز[۱]

از آنجایی که آبهای شور یکی از ضایعات بسیاری از صنایع هستند تصفیه این نوع آبها اثرات منفی زیست محیطی آنها را به حداقل میرساند این روشهای امیدوار کننده به عنوان تکنیکهای کمینه سازی آب نمک و رویکرد تخلیه مایع صفر (ZLD) شناخته میشوند. سیستمهای تخلیه مایع صفر با افزایش بازیابی آب، آبهای شور بالا را تا سطوح اشباع متمرکز میکنند و فقط کریستالهای نمک باقی میمانند که می توان به طور موثر دفع کرد. روشهایی وجود دارند که میتوانند به رویکرد تخلیه مایع صفر برسند، مانند فشرده سازی بخار مکانیکی ، اسمز معکوس"، تقطیر غشایی ، الکترودیالیز برگشت الکترودیالیز و اسمز مستقیم هر روش مزایا، معایب و محدودیتهای خود را دارد. علاوه بر مزایای سیستمهای تخلیه مایع صفر، هزینه سرمایه و مصرف انرژی سیستمهای تخلیه مایع صفر در مقایسه با سیستمهای نمک زدایی معمولی بسیار زیاد است[۱]

در این مطالعه، تجزیه و تحلیل اگزرژی-اقتصادی یک طرح از سیستمهای نمک زدایی رطوبت زایی-رطوبت گیر که توسط یک پمپ حرارتی فشرده سازی بخار (HP) هدایت میشوند ارائه و مورد بحث قرار گرفته اند. این سیستم چرخه آب گرم آب باز در هوای بسته همراه با پمپ حرارتی است. تحلیل انرژی، تخریب اگزرژی

و هزینه سیستم و محصول برای این سیستم ارزیابی می.شود تأثیر پارامترهای ورودی مانند نسبت جریان جرمی، کارایی رطوبت زا و کارایی رطوبت گیر، و دمای آب خوراک بر راندمان قانون دوم و تخریب اگزرژی مرتبط با اجزای اصلی سیستمها تحلیل میشوند. سیستم پیشنهادی از سه جنبه انرژی و اگزرژی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گرگ خاکستری بهینه سازی می شود.

می توان اهداف پژوهش را طبق زیر طبقه بندی کرد:

1. مدل سازی ترمودینامیکی سیستم نمک زدایی رطوبت زا-رطوبت گیر با محرک پمپ حرارتی
2. تحلیل ،انرژی اگزرژی و اقتصادی سیستم پیشنهادی
3. بهینه سازی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم گرگ خاکستری

پیشینه پژوهش

در سالهای اخیر بسیاری از محققان تلاش کرده اند تا سیستم نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر را به وسیله ی تحلیل چرخه ها، منبع گرمایش، اتصال آن به یک پمپ حرارتی و یا با سیکلهای نمک زدایی دیگر ارتقا دهند.

زبیر و همکاران [۱۸] یک تجزیه و تحلیل تجربی و ترمودینامیکی از عملکرد انرژی یک چرخه پایه آب باز هوای بسته و یک چرخه هوای آزاد در آب بسته با گزینه های گردش مجدد آب نمک انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که چرخه اصلاح شده حدود ۱۰۰٪ بهبود در عملکرد انرژی در طول چرخه پایه به دلیل فرآیند بازیابی حرارت ثبت کرده است. یعنی آب باز هوای بسته و آب بسته در هوای آزاد اصلاح شده با گردش مجدد آب، بهبود ۱۰۰٪ در بازده انرژی در نتایج تحقیقات آنها با استفاده از پیکربندی اصلاح شده نشان داده شده است.

حداقل هزینه آب برای سیستم هوا بسته آب باز و هوا باز آب بسته به ترتیب ۴/۱ دلار در متر مربع و ۰/۷۹ دلار در متر مربع بود.

لاوال و همکاران [۱۹] طراحی جدیدی از سیستمهای نمک زدایی رطوبت زا-رطوبت گیر با چرخه گرمایش هوا فراتر از مرطوب کننده پیشنهاد کردند. انرژی حرارتی آزاد شده از کندانسور پمپ حرارتی به عنوان منبع گرمایش استفاده شده است. علاوه بر این، یک مبدل حرارتی در مجرای هوای قبل از محفظه رطوبتزا تعبیه شده است تا گرما را برای افزایش دمای هوا تامین کند. این روش به بهبود کارایی هر دو فرآیند مرطوب سازی و رطوبت زدایی کمک میکند جایی که نیروی محرکه بین هوای مرطوب و آب سرد دریا به دلیل افزایش اختلاف دما افزایش مییابد. علاوه بر این، در جایی که انرژی حرارتی آزاد شده از رطوبت گیر در مرطوب کننده بازیابی میشود تا هوا پیش گرم شود فرآیند مرطوب سازی افزایش مییابد. نتایج نشان داد که حداکثر نسبت بهره ی خروجی ۸۸/۸ در نسبت جریان جرمی ۶۳/۰ بود و هزینه آب تولید شده در هر لیتر از ۰/۰۰۷۷٤۷ دلار تا ۰۳٤۳۸/ دلار متغیر بود. علاوه بر این حداکثر نسبت بهره ی خروجی سیستم با استفاده از ۲۲ R-به عنوان مبرد در نسبت جریان جرمی ۰/۵۶ به ۱۳/۵ رسید. همچنین گزارش شده است که این سیستم در شرایط خاص به نسبت بهره خروجی بالاتر از ۱۰ دست می یابد. به نظر میرسد تحلیل ترمودینامیکی به ویژه آنالیز اگزرژی، ابزاری ضروری برای تحلیل و بهینه سازی طراحی سیستم باشد.

لاوال و همکاران [۹] یک مطالعه اگزرژی اقتصادی برای سیستم گرمایش هوای سیستم های نمک زدایی رطوبتزا-رطوبت گیر ارائه کردند که در آن چرخه پمپ حرارتی به عنوان منبع گرمایش استفاده میشود. نتایج نشان داد که راندمان اگزرژی ۰۹۷/۱ درصد بود و هزینه آب شیرین از ٦۱/٤ تا ٤۹/۵ دلار در متر مربع متغیر بود. در نهایت، نتایج نشان داد که راندمان واحد نمک زدایی پیشنهادی بر اساس آنالیزهای انرژی و اگزرژتیک بهتر از سیستم گرمایش آب است.

نارایان و همکاران [۲۰] نشان دادند که سیستم گرمایش هوای قبل از رطوبت را دارای نسبت بهره خروجی بالاتری در مقایسه با سیستم گرمایش با آب است. این امر به این دلیل است که سیستم مبتنی بر گرمایش هوا با درجه حرارت بالا کار میکند که به راحتی دمای هوای اشباع را افزایش میدهد و از این رو میتوان با تأمین یک منبع

گرمایش کوچک به سطح دمای بالا دست یافت. علاوه بر این عملکرد بازیابی گرما به طور قابل توجهی افزایش یافته است، جایی که هوای مرطوب گرم حرارت را در رطوبت گیر از دست میدهد و آن را با آب دریا به رطوبت زا می رساند.

اشرفی زاده و عمیدپور [۲۱] تجزیه و تحلیل اگزرژی را بر روی یک سیستم رطوبت زا-رطوبت گیر انجام دادند و معادلاتی را برای تجزیه و تحلیل اگزرژی سیستم ایجاد کردند. توسعه مدل شامل یک مدل به همراه آب شور زائد و سیستم اصلی و همچنین روابط اساسی مشخص کننده سیستم بود علاوه بر آنالیز اگزرژی، روش مفید دیگری برای تجزیه و تحلیل سیستمهای نمک زدایی از طریق آنالیز اگزرژی اقتصادی، که تجزیه و تحلیل اگزرژی را با محاسبه هزینه اگزرژتیک و همچنین هزینه پولی که هر جریان را در سیستم ترکیب می کند، پیشنهاد
دادند.

دهقانی و همکاران [۳۷] به طور تجربی و عددی از یک خط چرخش آب نمک در یک سیستم نمک زدایی رطوبت زا- رطوبت گیر در فضای باز برای افزایش بازیابی سیستم نمک زدایی رطوبت زا-رطوبت گیر استفاده
کردند. آنها به نسبت بازیابی ۸۸ درصد با شوری ۳۰ درصد آب نمک دست یافتند. شوری خوراک متغیر بر روی عملکرد حرارتی سیستم در تحقیقات آنها مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به مطالعات انجام گرفته در می یابیم که استفاده از سیستم نمک زدایی رطوبت را رطوبت گیر در مقیاس کوچک تا متوسط و همچنین عدم پیچیدگی مراحل نمک زدایی بسیار مورد توجه است. همانطور که در پاراگراف های بالا مشاهده می شود، محققان سیستمهای نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر را با چرخه ی پمپ حرارتی برای افزایش راندمان رطوبت گیری فرآیندهای رطوبت را رطوبت گیر معمولی جفت کردند، پمپ حرارتی می تواند برای خنک و گرم کردن آب شور و یا هوای مرطوب استفاده شود. طی مطالعات انجام شده در انواع چرخه های سیستم رطوبت زا رطوبت گیر آشکار است که سیستم آب ،باز هوا بسته بهره وری بهتری نسبت به بقیه چرخه ها دارد. قرار دادن کلکتورهای خورشیدی در سیستمهای برای گرم کردن هوا و آب به طور قابل- توجهی عملکرد سیستم را افزایش میدهد بهره وری آب شیرین همه سیستمها در حالت باز کار با افزایش دما و رطوبت هوای بیرون افزایش مییابد در رطوبت کم در فضای باز عملکرد سیستم در حالت بسته، بالاتر از حالت باز است.

در سیستم ارائه شده با پیکربندی آب باز و هوا بسته با گرمایش هوای مرطوب میتوان با غلبه بر محدودیت سیستمهای رطوبت زا-رطوبت گیر معمولی از نظر پایداری در دمای منابع گرمایش و سرمایش، نرخ نمک زدایی را تضمین کرد. سیستم پیشنهادی یک سیستم امیدوار کننده برای حل محدودیتهای منبع سرمایش(اواپراتور) و گرمایش (کندانسور) است. که طی آن با خنک شدن آب ورودی از طریق اواپراتور پمپ حرارتی برای افزایش تقطیر هوای مرطوب و پیش گرم کردن آب از طریق هوای مرطوب گرم و همچنین با گرم شدن هوای مرطوب خارج شده از رطوبت زا برای افزایش بهره ی خروجی استفاده میشود.

معرفی سیستم پیشنهادی

شماتیک سیستم نمک زدایی رطوبتزا- رطوبت گیر جفت شده با پمپ حرارتی با تنظیمات هوای بسته و آب باز در شکل (۳-۱) ارائه شده است. در این سیستم از آب شور و همچنین هوای محیط توسط دمنده به داخل رطوبت زا به عنوان ورودی برای استخراج آب شیرین استفاده می شود.

سیستم رطوبت زا رطوبت گیر

این سیستم شامل دو جزء اصلی رطوبت را و رطوبت گیر و یک جزء هدایت کننده هوا (فن) و یک عدد پمپ برای انتقال آب شور در داخل رطوبت گیر است انتخاب مناسب رطوبت ،زا رطوبت گیر و سرعت جریان آب خوراک برای دستیابی به نتایج بهتر ضروری است.

رطوبت‌زا

در رطوبت زا از برجهای اسپری ستونهای حبابدار برج های دیوار خیس شده و برجهای بستر پرشده به عنوان مرطوب کننده استفاده شده اند که در این مدلسازی از رطوبت زای نوع اسپری استفاده شده است. رطوبت زای نوع اسپری یک برج اسپری از یک ظرف استوانه ای تشکیل شده است که در آن آب در بالای ظرف پاشیده میشود و بر اثر گرانش به صورت قطرات به سمت پایین حرکت میکند و جریان هوا به طورئمداوم به سمت بالا جریان دارد قطرات آب در هوا پراکنده میشود کمترین افت فشار در سمت گاز و افت فشار قابل توجهی در سمت آب به دلیل نازلهای اسپری وجود دارد [۳۹] همچنین حذف کننده های مه به دلیل تمایل به حباب آب توسط هوای خروجی از برج همیشه ضروری هستند به طور کلی مشخص است که این دستگاه ظرفیت بالا و اما راندمان پایینی دارد راندمان پایین به دلیل نگهداری کم جریان بسته بندی آب در رطوبت زا است نسبت قطر به طول یک پارامتر بسیار مهم در طراحی برج اسپری است. برای نسبت زیاد هوا به طور کامل با اسپری آب مخلوط میشود نسبت قطر به طول کوچک به اسپری اجازه میدهد تا به سرعت به دیوارهای برج برسد و اسپری کمتر انجام گیرد. طراحی برجهای اسپری نیاز به آگاهی از ضرایب انتقال گرما و جرم و همچنین سطح تماس قطرات آب دارند [٤٠]. نتیجه ی تحقیقات بر روی یک مرطوب کننده (برج اسپری) نشان میدهد که با دمای ثابت آب ورودی رطوبت هوا با افزایش سرعت جریان آب گرم در رطوبت زا افزایش می یابد[٤١].

در فرآیند مرطوب سازی، آب در تماس با هوای غیر اشباع قرار می گیرد و در هوا پخش می شود نیروی محرکه این فرآیند انتشار اختلاف غلظت بین سطح مشترک آب و هوا و بخار آب موجود در هوا است[٤٢].

رطوبت گیر

رطوبت گیر جزء اصلی در سیستم نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر است که هوای مرطوب را متراکم میکند تا مقدار مورد نیاز آب شیرین تولید کند. دو نوع مبدل حرارتی برای فرآیند رطوبت زدایی در سیستم های نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر استفاده میشود که مبدلهای حرارتی مستقیم و غیرمستقیم هستند. رطوبت- گیر غیرمستقیم بازیابی گرمای بیشتری نسبت به رطوبت گیر مستقیم فراهم میکند زیرا هوای مرطوب داغ در رطوبت گیر غیر مستقیم برای پیش گرم کردن آب دریا استفاده میشود [۳۷]

در سیستمهای نمک زدایی آب دریا بر اساس تکنیکهای رطوبت زا رطوبت گیر رطوبت گیرها نسبت به مرطوب کننده ها تأثیر برجسته ای بر میزان آب شیرین تولیدی دارند[٤٣].


پمپ حرارتی:

یک سیستم پمپ حرارتی تراکمی از کمپرسور کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور تشکیل شده است. در سیستم نمک زدایی ترکیبی گرمای آزاد شده مبرد از کندانسور برای افزایش دمای هوای مرطوب استفاده می شود، در حالی که انرژی حمل شده در آب نمک داغ از طریق اواپراتور بازیابی میشود. بدیهی است که در مقایسه با سیستم نمک زدایی رطوبت زا-رطوبت گیر عمومی آب نمک تخلیه شده بیشتر خنک می شود و انرژی بازیافتی ، برای سرد کردن آب دریای ورودی مبدلهای رطوبت گیر برای اشباع کردن هوای مرطوب خارج شده از رطوبت زا، با مزایای سیستم پمپ حرارتی اعمال میشود [٤٤] لازم به ذکر است در این مدلسازی از مبرد R134-a استفاده شده است.[۹] از جنبه پمپ حرارتی تراکم ،مکانیکی مبرد متراکم وارد دریچه گاز میشود و فشار مبرد به فشار تبخیر کاهش مییابد. پس از آن مبرد مایع در اواپراتور به بخار تبدیل میشود و انرژی حرارتی را از آب نمک جذب میکند. در نهایت، مبرد دوباره در کمپرسور تحت فشار قرار می گیرد و سپس به کندانسور می ریزد [٤٤].

توصیف عملکرد کلی سیستم

نمودار خط شماتیک چرخه نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر پیشنهادی با هوای اصلاح شده، در شکل (-۱ (۳) نشان داده شده است. در این سیستم بخار مبرد متراکم شده در کندانسور پمپ حرارتی، گرمای لازم برای فرآیند نمک زدایی را فراهم میکند. مبرد موجود در اواپراتور با جذب گرما از آب دریای ورودی تبخیر می

شود. در نتیجه دمای آب دریا خروجی از اواپراتور کاهش میابد. که در نتیجه فرآیند تراکم در رطوبت گیر را افزایش میدهد. هنگامی که آب دریا از دستگاه رطوبت گیر عبور میکند توسط بخار متراکم شده از هوای مرطوب شده از قبل گرم میشود آب از پیش گرم شده مستقیماً به مرطوب کننده هدایت و اسپری می شود (چرخه گرمایش هوای اصلاح شده). جایی که بخشی از آب دریا به جریان هوا تبخیر می شود و بقیه به عنوان آب نمک از دستگاه مرطوب کننده دفع میشود. از طرف دیگر، جریان هوای مرطوب شده که از رطوبت گیر خارج میشود توسط فن دمنده به رطوبت را گردش میکند و در بستر بسته جریان می یابد. جایی که با بخار تولید شده در مرطوب کننده اشباع میشود. هوای مرطوب گرم از کندانسور پمپ حرارتی عبور میکند و در آنجا قبل از رفتن به رطوبت گیر چرخه) گرمایش هوای اصلاح شده تا دمای بالای سیستم خود گرم می شود. بخار موجود در هوای مرطوب متراکم میشود و به عنوان تقطیر جمع آوری میشود در حالی که هوای مرطوب شده از رطوبت گیر خارج میشود تا به چرخه ادامه دهد [٤٤].



شکل۱- نمودار خط شماتیک سیستم یکپارچه معرفی‌شده

فرضیات حاکم

- پمپ حرارتی جفت شده در شرایط حالت پایدار عمل میکند.
- سیستم در حالت ثابت کار میکند.
- تلفات حرارتی به محیط اطراف نادیده گرفته میشود.
- تغییرات انرژی جنبشی و پتانسیل در طول فرآیندهای حرارتی و اتلاف انرژی به محیط اطراف نادیده گرفته می شود.
- در هنگام شبیه سازی ویژگی های انتقال حرارت مبدل های حرارتی، رسوب در نظر گرفته نمی شود.

- مبرد در خروجی اواپراتور و کندانسور اشباع شده است.
- هوا در داخل سیستم از طریق فن جریان دارد.
- مبرد مورد استفاده R134a است.
- برای جریانهای ورودی در شرایط استاندارد فشار اتمسفر و دمای ۲۵ درجه سانتی گراد در نظر گرفته شده است [۹]

تحلیل انرژی سیستم نمک زدایی رطوبت زا - رطوبت گیر

پس از شبیه سازی و مدل سازی عملکرد یک سیستم با هدف یافتن راه حلها و پیکربندیهای بهینه مطابق با موقعیتهای مختلف محیطی و عملکردی تأثیرات شرایط عملیاتی مختلف بر بازده کلی بررسی و تحلیل می شود. در این قسمت فرضیات و معادلات اصلی ترمودینامیک لازم برای مدلسازی هر بخش از سیستم نمک زدایی رطوبت زا–رطوبت گیر پیشنهادی و تحلیل در نرم افزار EES ارائه شده است.

تحلیل اگزرژی سیستم نمک زدایی رطوبت زا–رطوبت گیر

از قانون دوم ترمودینامیک اگزرژی را میتوان به عنوان حداکثر کار مفیدی که میتوان از یک سیستم (جریان ماده یا انرژی) به دست آورد، تعریف کرد که به حالت تعادل با یک محیط مرجع میرسد[۹]. اگزرژی از چهار مورد شیمیایی فیزیکی، جنبشی و پتانسیل تشکیل شده است. اگزرژی شیمیایی ناشی از تنوع ترکیب در مقایسه با اجزای ظاهری معمولی محیط است. اتلاف اگزرژی را میتوان نادیده گرفت زیرا دمای تمام نقاط خارج از سیستم ثابت و برابر با دمای مرجع است[٤٦]. قانون دوم ترمودینامیک نشان میدهد که تولید آنتروپی برابر با تخریب اگزرژی در هر فرآیند واقعی است. شناسایی مکان و ارزش برگشت ناپذیری هدف اصلی تحلیل اگزرژی است. تعادل نرخ اگزرژی برای حجم کنترل در یک فرآیند حالت پایدار به شرح زیر است[٤٧].

تحلیل اقتصادی سیستم نمک زدایی رطوبت زا رطوبت گیر

مطالعه حاضر هزینه آب شیرین شده سیستم پیشنهادی را با استفاده از روش مورد استفاده و همچنین، طراحی اولیه و پارامترهای عملیاتی در مدل تخمین هزینه وارد شده اند که در زیر به تفصیل نشان داده شده است.

کل هزینه اولیه سیستم (Zn) ابتدا با جمع تمام هزینه های اولیه تجهیزات سیستم نمک زدایی رطوبت زا–رطوبت– گیر در هر سال طبق رابطه ی زیر محاسبه می شود.

$$Z_T = Z_{HD,PY} + Z_{DH,PY} + Z_{cond,PY} + Z_{evap,PY} + Z_{comp.PY} + Z_{EXV,PY} + Z_{fan.PY} + Z_{WP.PY}$$

معادله بالا با فرض اینکه سیستم در فضای باز در یک منطقه روستایی قرار دارد هزینه زمین را نادیده می گیرد.هر جزء از رابطه ی فوق طبق روابط زیر محاسبه میشود[۲۹].

نتایج و بهینه‌سازی سیستم

بهینه سازی سیستم نمک زدایی رطوبت زا - رطوبت گیر

روشهای بهینه سازی یکی از معتبرترین و قابل قبول ترین روشهای حل مسئله در حوزه های مختلف علمی محسوب میشوند بهینه سازی فرآیندی است برای یافتن بهترین ورودیها به منظور به دست آوردن حداکثر یا حداقل خروجی با حداقل هزینه است. تکنیک بهینه سازی با جستجوی راه حل بهینه برای به حداقل رساندن یک مشکل معین کار میکند. فرآیند بهینه سازی زمانی شروع میشود که پارامترها، محدودیتها و تابع هدف به دست آید. سپس با اجرای تکنیک بهینه سازی با تابع هدف، یک کمینه سازی منجر به دستیابی به مقدار بهینه برای پاسخهای مورد نظر می.شود علاوه بر این انواع مسائل تک و چند هدفه با راه حلهای مختلف برای رفع مشکلات وجود دارد. این راه حلها ممکن است بر اساس تناسب مشکلات و راه حلهای مورد نظر محدودیت- داشته یا نداشته باشند اکثر محققان بر اساس تعداد تابع هدف تعداد پاسخها تعداد ایرادات سیستم و... از انواع تکنیکهای بهینه سازی استفاده کرده اند.

روش بهینه سازی شبکه عصبی مصنوعی(AAN)

شبکه های عصبی مصنوعی ابزارهای محاسباتی هستند که برای شبیه سازی با استفاده از داده های نمونه یادگیری طراحی شده اند. این شبکه ها با الهام از ساختار بیولوژیکی مغز از تعداد زیادی نورون تشکیل شده اند و این نورونها با شناسایی الگوها و روابط موجود بین داده های ورودی و خروجی، اطلاعات را پردازش کرده و شروع به یادگیری از داده ها میکنند. یکی از ویژگیهای مثبت شبکه های عصبی مصنوعی زمان کوتاه محاسبات است. در یک شبکه عصبی مصنوعی با در نظر گرفتن یک معماری مناسب ساختارهای ریاضی (داده ها) به اندازه کافی تنظیم و بهینه میشوند تا شبکه بتواند بهترین رفتار را از خود نشان دهد و انحراف آن را به حداقل برساند. در طول فرآیند یادگیری نحوه اتصال نورونها تأثیر قابل توجهی بر عملکرد شبکه دارد. به طوری که شبکه با حذف اتصالات ناموفق آنهایی که از کار می افتند و تأیید موارد موفق به بهترین نقطه عملیاتی می رسد. یک شبکه عصبی مصنوعی از سه لایه ورودی پنهان و خروجی تشکیل شده است که به ترتیب وظیفه دریافت داده ها، پردازش و برگرداندن خروجی ها را بر عهده دارند. شبکه های عصبی مصنوعی با تعیین تعداد نورونها و لایه های پنهان را میتوان به پیکربندیهای مختلفی دسته بندی کرد که از جمله آنها میتوان به شبکه عصبی پیش خور (FFNN) و شبکه عصبی آبشاری جلو (CFNN) اشاره کرد.

شبکه عصبی پیشخور را میتوان ساده ترین پیکربندی شبکه عصبی ابداع شده در نظر گرفت. در این شبکه اطلاعات از نورونهای ورودی از طریق نورونهای پنهان به سمت نورونهای خروجی حرکت میکند. برخلاف شبکه عصبی پیش خور که مسیر نورونها همیشه رو به جلو است و هیچ حلقه و گردشی وجود ندارد، در شبکه آبشاری جلو علاوه بر اتصالات سریال به جلو که از هر لایه به لایه بعدی است هر لایه به لایه دیگر متصل است. عملکرد و پیچیدگی یک شبکه به طور مستقیم به هم مربوط است بنابراین هر چه شبکه پیچیده تر باشد. عملکرد بهتری دارد. عملکرد بهتر به معنای دقت بالاتر شبکه در مورد یادگیری داده ها است. با توجه به این توضیح، واضح است که شبکه ی عصبی آبشاری جلو پیچیده تر از شبکه ی عصبی پیش خور است. برای دستیابی به بهترین عملکرد ،شبکه بهتر است تعداد دادههای یادگیری متناسب با پیچیدگی شبکه انتخاب شود. زیرا استفاده از نورونها بیش از حد نیاز منجر به تناسب بیش از حد لازم و استفاده از تعداد ناکافی نورون منجر به شبکه نامناسب می شود [۲۱] که در این بررسی از شبکه عصبی آبشاری جلو استفاده شده است.

با متقاعد شدن به قدرت پیشبینی شبکه عصبی مصنوعی و توانایی آن در تجزیه و تحلیل روابط غیر خطی، در واقع با شروع از متغیرهای ورودی، شبکه ی عصبی مصنوعی ظرفیت پیش بینی متغیر خروجی را دارد اما مکانیسم هایی که در شبکه رخ میدهند اغلب نادیده گرفته میشوند. به همین علت الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری برای نشان دادن نقش متغیرها در مدل شبکه عصبی مصنوعی پیشنهاد شده است که به صورت زیر توضیح داده میشود.

روش بهینه سازی گرگ خاکستری(GWO)

بهینه سازی گرگ خاکستری یکی از جدیدترین الگوریتمهای تکاملی است که از ساختار سلسله مراتب رهبری و رفتار اجتماعی گرگها در حین شکار الهام گرفته شده است. یکی از روشهای فرا ابتکاری فهرست شده همراه با روشهای دیگر توسط میرجلیلی و همکاران کشف شد [٥٦] گرگهای خاکستری اغلب ترجیح می- دهند در یک گروه ۵-۱۲ گرگ زندگی کنند و همچنین قوانین سختی در سلسله مراتب اجتماعی دارند. گرگهای خاکستری شامل ٤ نوع هستند:

- گرگ آلفا: که نر و ماده هستند. این گرگها گروه را رهبری میکنند و مسئولیت تصمیم گیری در مورد زمان شکار خواب بیداری و غیره را بر عهده دارند. با توجه به اینکه دستورات آلفا باید توسط گروه دنبال شود گرگ آلفا را گرگ غالب مینامند گرگ آلفا اساسا قوی ترین عضو گروه نیست، اما از نظر مدیریت گروه بهترین عضو است.
- گرگ بتا: شامل گرگهایی است که به گرگهای آلفا در تصمیم گیری و سایر فعالیتها کمک می کنند. گرگهای بتا میتوانند نر یا ماده باشند و دستورات آلفا را در سراسر گروه انجام میدهند و بازخورد را به آلفا ارسال میکنند این گرگها بهترین نامزد برای آلفا بودن گرگها هستند.
- گرگ امگا: نقش قربانی را بازی میکند گرگهای امگا همیشه باید تسلیم گرگهای دیگر شوند و آنها آخرین گرگهایی هستند که مجاز به خوردن هستند.

- گرگهای دلتا باید از گرگهای بنا و آلفا پیروی کنند. با این حال آنها بر گرگهای امگا تسلط دارند. پیشاهنگان نگهبانان بزرگان شکارچیان و سرایداران از این گروه هستند] ۵۷[


بهینه سازی گرگ خاکستری بر اساس مکانیسم رفتار شکار گرگهای خاکستری است و آنها در بالای زنجیره غذایی قرار گرفتند غریزه شکارچیان از گرگهای خاکستری چیزی است که این تکنیک را به یکی از امیدوار کننده ترین تکنیکهای بهینه سازی تبدیل میکند آنها شکار را با زندگی در یک گروه انجام می دهند و سلسله مراتب اجتماعی خود را دنبال میکنند شکارها را ردیابی و محاصره میکنند و به آنها حمله می کنند. بنابراین، آنها به یکی از قوی ترین تکنیکهای بهینه سازی الهام گرفته از طبیعت تبدیل میشوند[۲۸].

در بهینه سازی گرگ خاکستری مناسبترین راه حل آلفا نامیده می.شود راه حلهای بهینه دوم و سوم به ترتیب بتا و دلتا هستند راه حلهای کاندید باقی مانده نیز امکا نامیده میشود الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری از سه راه حل آلفا، بتا و دلتا برای راهنمایی شکار استفاده میکند و پاسخهای امگا از این سه راه حل پیروی می کنند [۲۸]. قبل از شکار گرگهای خاکستری طعمه را احاطه می کنند معادلات زیر رفتار مرحله احاطه کننده گرگهای خاکستری را نشان میدهد.


نتایج حاصل از بهینه سازی

همانطور که گفته شد ابتدا نتایج به دست آمده از نرم افزار EES در پاسخ به تاثیر همزمان پارامترهای تصمیم اهداف به شبکه عصبی مصنوعی معرفی میشود. رویه در محیط نرم افزار متلب توسط توابع الگوریتم گرگ خاکستری ساخته و بهینه می شوند.

شکل زیر پیکربندی شبکه عصبی مصنوعی را نشان میدهد که از روش شبکه عصبی آبشاری جلو استفاده شده است که هر لایه به لایه دیگر متصل است این پیکربندی شامل دو لایه که لایه ی اول از ده نورون و لایه ی دوم از پنج نورون تشکیل شده است.




شکل۲- پیکربندی شبکه عصبی مصنوعی




نمودار ٤-١٨ تاثیر اثربخشی رطوبت‌گیر بر هزینه ویژه‌ی آب شیرین شده

نمودار ۱ - تاثیر اثربخشی رطوبت‌گیر بر هزینه ویژه آب شیرین‌شده




نمودار ۲- هیستوگرام خطا برای تابع هدف نسبت بهره‌ی خروجی از طریق روش شبکه مصنوعی



نمودار ۳- میانگین مربعات خطای شبکه‌ی عصبی مصنوعی در طول آموزش


شبکه ی عصبی مصنوعی

نمودارهای۱ تا ۳ برای ارزیابی عملکرد شبکه ی عصبی هوش مصنوعی بدست آمده اند در نمودار ۱ مشاهده می شود که هیستوگرام خطا به سمت صفر گرایش دارد و در محدوده ی ۰/۳۲۵۷ تا ۰/۰۳۵۳۵ به‌صورت نوسانی تغییر میکند و بیشترین مقدار خطا را دارد در نمودار ۱ فرآیند یادگیری در هر تکرار بر اساس میانگین مربعات خطا دنبال میشود که ملاحظه میشود با افزایش تکرارها برای داده های آزمون و آموزش مقادیر مربعات خطاها همواره نزولی و به سمت بهترین عملکرد آموزش در ۱۰۰ دوره که مقدار آن ۰/۰۰۰۱۸۵٤۹ است کاهش پیدا میکند و بهترین عملکرد در سیستم بدست می آید. در نمودار ۳ ضریب رگرسیون فرآیندهای آموزش آزمون و کل نشان داده شده است که مشاهده میشود با توجه به این نمودارها توابع تولید شده با دادهها تطابق خوبی دارند و ضریب رگرسیون نزدیک یک است و عملکرد مناسب شبکه را نشان می‌دهد.




نمودار ۴- ضریب رگوسیون فرآیندهای آموزش آزمون وکل، برای داده‌ها و خروجی تابع هدف هزینه‌ی کل شبکه‌ی عصبی مصنوعی


در نمودار ۴ مشاهده میشود که هیستوگرام خطا به سمت صفر گرایش دارد و در محدوده ی ۰/۳۵۳۳ تا ۰/۲۹۹۶ بصورت نوسانی تغییر میکند و بیشترین مقدار خطا را دارد. در نمودار (٤-۲۲) فرآیند یادگیری در هر تکرار بر اساس میانگین مربعات خطا دنبال میشود که ملاحظه میشود با افزایش تکرارها برای داده های آزمون و آموزش مقادیر مربعات خطاها همواره نزولی و به سمت بهترین عملکرد آموزش در ۱۰۰ دوره که مقدار آن ۰۳۵۷۱۸ است کاهش پیدا میکند که نشان میدهد شبکه ها فرآیند یادگیری را به خوبی پشت سر گذاشته اند. در نمودار ۳ ضریب رگرسیون فرآیندهای آموزش آزمون و کل نشان داده شده است که مشاهده می‌شود با توجه به این نمودارها توابع تولیدشده با داده‌ها تطابق خوبی دارند و ضریب رگوسیون نزدیک یک است و عملکرد مناسب شبکه را نشان می‌دهد.




نمودار ۵- نمودار مرز پارتو مسئله بهینه‌سازی چندعدفه براساس نسبت بهره‌وری خروجی و هزینه کل




نمودار ۶- توزیع پراکندگی پارامتر عملیاتی اثربخشی رطوبت‌زا در طول بهینه‌سازی



نمودار ۷- توزیع پراکندگی پارامتر عملیاتی اثربخشی رطوبت‌زا در طول بهینه‌سازی



نمودار ۸- توزیع پراکندگی پارامتر عملیاتی اثربخشی رطبت‌زا در طول بهینه‌سازی



نمودار۹- توزیع پراکندگی پارامتر عملیاتی دمای ورود بر رطوبت‌زا در طول بهینه‌سازی

در شکل ۴ نمودار جبهه پارتو که نتایج بهینه سازی چند هدفه برای سیستم نمک زدایی رطوبت زا-رطوبت- گیر است نشان داده شده است. نسبت بهره ی خروجی و هزینه ی کل به عنوان تابع هدف انتخاب شده همان طور که مشاهده میشود با افزایش نسبت بهره ی خروجی هزینه ی کل نیز افزایش میابد و با افزایش نسبت بهره ی خروجی بالاتر از ۱۰ هزینه ی کل بصورت ناگهانی و صعود زیادی خواهد داشت. اگر در هزینه های پایین تر نقطه ی بهینه را انتخاب کنیم نسبت بهره ی خروجی نیز کمتر میشود. پس مقدار بهینه را در حدود نسبت بهره ی خروجی ۷ انتخاب میکنیم که مقدار هزینه ی متوسط به پایینی حدود ۲۰۰۰۰ دلار را دارد.

در شرایط بهینه سیستم در مقابل هدف عملکرد بهتری دارد. یعنی در بهترین عملکرد سیستم نسبت بهره ی خروجی ۷ از نظر مصرف هزینه ی ۲۰۰۰۰ دلار مناسب تر است.

در نمودار ۵ تا ۸ توزیع پراکندگی پارامترهای طراحی در طول بهینه سازی نشان داده شده است که در نمودار (٤-۲۵) در طول بهینه سازی در اثر بخشی ۰/۹۵ رطوبت زا پراکندگی بیشتر و بنابرین بهینه ترین عملکرد خود را دارد.

در نمودار ۶ در طول بهینه سازی در اثر بخشی ۰/۹۵ و ۰/۹ رطوبت گیر پراکندگی بیشتری مشاهده میشود بنابرین رطوبت گیر در این اثر بخشی ها عملکرد بهتری از خود نشان میدهد.

در نمودار ۷ در طول بهینه سازی برای نسبت جریان جرمی مقادیر بهینه به صورت پراکنده به دست می آیند و این بدان معناست که عملکرد نسبت جریان جرمی برای سیستم تفاوت چندانی ندارد با این حال در حدود نسبت جریان جرمی ۱ مقادیر بهینه به نسبت پراکنده تر هستند و طبق این مقدار دریافت میشود که نسبت آب تغذیه و هوای ورود اگر نسبت برابری داشته باشند سیستم بهتر و بهینه تر کار میکند

در نمودار ۸ در طول بهینه سازی سیستم دمای ورود بر رطوبت را در ٤٥ درجه ی سانتی گراد پراکندگی بیشتری ملاحظه میشود و سیستم در این دما عملکرد بهتری خواهد داشت.

جمع بندی نتایج

نتایج حاصل از تحلیل و بهینه سازی سیستم نمک زدایی رطوبتزا-رطوبت گیر به شرح موارد زیر بدست آمده است.

1. میزان هزینه تولید آب شیرین ۶/۲۶۴ سنت بر لیتر، نسبت بهره ی خروجی ۳/۶۶۴، نسبت بازیابی ۳/۲۶ و میزان خروجی آب شیرین شده ۰/۰۳۲۷ متر مکعب بر ثانیه محاسبه شد.
2. نرخ کار مصرفی کل سیستم ۲۱/۷۲ کیلووات و نرخ انتقال حرارت در گرمایش هوای مرطوب ۹۳/٤۱ کیلووات اندازه گیری شدند.
3. نرخ اگزرژی نابود شده ی کل سیستم ۲۱/۰۹ کیلووات بدست آمد.
4. با تحلیل اگزرژی هر یک از اجزای سیستم مشاهده شد که شیر انبساط با مقدار ۹/۰۱۳ کیلووات در مقایسه با اجزای دیگر بیشترین میزان تخریب اگزرژی را دارا میباشد.
5. هزینه ی اولیه ی سیستم هزینه ی سرمایه سالانه هزینه ی نیروی کار ،سالانه هزینه ی نگهداری سالانه هزینه ی مدیریت سالانه و هزینه‌ی مصرف انرژی الکتریکی به ترتیب ۲۰۳۰۵، ۱٦۲۹، ۳۲۷٦۹، ۴۷/۸۸، ۶۵۵۴، ۱۷۱۲۵ دلار محاسبه شد.
6. نسبت بهره ی خروجی با افزایش نسبت جریان جرمی ،٤/۱ تا ۳ کاهش پیدا میکند و با افزایش دمای ورودی رطوبت را در دمای ۵۷ درجه تا ۳/۶۶۵ افزایش یافته سپس تا ۳/۶۵۵ کاهش می یابد و همچنین با افزایش اثربخشی رطوبت زا و رطوبت گیر نیز نسبت بهره ی خروجی افزایش می یابد.
7. اگزرژی کل با افزایش نسبت جریان جرمی تا ۳۵ کیلووات افزایش می یابد و با افزایش دمای ورود بر رطوبتزا تا ۳۲ کیلووات افزایش میابد و همچنین با افزایش اثر بخشی رطوبت زا و رطوبت گیر به ترتیب تا ۳ و ١٤ کیلووات کاهش پیدا میکند.
8. کل هزینه ی سیستم در نسبت جریان جرمی کمتر از ۰/۹ کمترین هزینه را دارد ولی در نسبت جریان جرمی بالاتر از ۰/۹ هزینه بیشتر شده و با افزایش دمای ورود بر رطوبت را نیز کل هزینه ها بیشتر می شود و همچنین با افزایش اثربخشی رطوبت زا و رطوبت گیر بالاتر از ۸۵ درصد نرخ هزینه صعودی خواهد بود.
9. هزینه ی ویژه ی آب شیرین تولیدی با افزایش نسبت جریان جرمی تا ۷/۲ سنت بر لیتر افزایش و با افزایش دمای ورود بر رطوبت را تا ۲/۸ سنت بر لیتر نیز افزایش میابد و همچنین با افزایش اثر بخشی رطوبت زا و رطوبت گیر تا ۵/۸۸ سنت بر لیتر نزولی است.
10. بر اساس عملکرد شبکه ی مصنوعی برای توابع هدف نسبت بهره ی خروجی و هزینه ی کل با افزایش تکرار مقدار خطاها به سمت صفر و حالت بهینه میرسد و توابع تولید شده با داده های معرفی شده تطابق خوبی دارند و ضریب رگرسیون در حدود یک است.
11. بر اساس الگوریتم بهینه سازی گرگ خاکستری در نسبت بهره ی خروجی ۷ و مصرف هزینه ۲۰۰۰۰ دلار سیستم عملکرد بهینه و مناسب تری نشان میدهد.

پیشنهادات

استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای کار کمپرسور پمپ حرارتی

تحلیل و بررسی امکان کوپل کردن سیستم دیگری بطور مثال سیستم چندگانه برای تولید کار و انرژی الکتریکی سیستم

جفت کردن سیستم حاضر با سیستمهای نمک زدایی دیگر برای رسیدن به مقدار آب شیرین بیشتر

پیشنهادات

- استفاده از انرژیهای تجدید پذیر برای کار کمپرسور پمپ حرارتی
- .تحلیل و بررسی الکتریکی سیستم
- امکان کویل کردن سیستم دیگری بطور مثال سیستم چندگانه برای تولید کار و انرژی
- جفت کردن سیستم حاضر با سیستمهای نمک زدایی دیگر برای رسیدن به مقدار آب شیرین بیشتر
- استفاده از کلکتورهای خورشیدی مانند کلکتور فتوولتائیک برای تامین انرژی حرارتی سیستم
- استفاده از پیکربندیهای مختلف سیستم نمک زدایی رطوبت را رطوبت گیر مقایسه نتایج آن با مطالعه ی حاضر
- استفاده از سیستم گرمایش هوای ورودی و مقایسه ی آن با بررسی حاضر
- تحلیل سیستم گرمایش آب دریا قبل از ورود به رطوبت زا و مقایسه ی آن با سیستم مطالعه شده
- تحلیل زیست محیطی سیستم
- بهینه سازی با روشهای دیگر مانند بهینه سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک و غیره

منابع

1. Ghofrani, I. and A. Moosavi, Energy, exergy, exergoeconomics, and exergoenvironmental assessment of three brine recycle humidification-dehumidification desalination systems applicable for industrial wastewater treatment. Energy conversion and management, 2020. 205: p. 112349.
2. Bendfeld, J., et al. Design of a PV-powered reverse osmosis plant for desalination of brackish water. in Proceedings of 2nd world conference and exhibition on photovoltaic solar energy conversion, Vienna, Austria. 1998.
3. سرحدی, بررسی عملکرد یک دستگاه تولید آب شیرین رطوبت‌زن-رطوبت‌زدا متصل به کلکتورهای خورشیدی فتوولتائیک حرارتی. نشریه and. حسینی, س. امین, مهندسی مکانیک امیرکبیر, ۲۰۱۷. ۴۹(۳): p. 653-662.
4. Kalogirou, S., Economic analysis of a solar assisted desalination system. Renewable energy, 1997. 12(4): p. 351-367.
5. Kabeel, A., M.H. Hamed, Z. Omara, and S. Sharshir, Water desalination using a humidification-dehumidification technique—a detailed review. 2013.
6. He, W., J. Chen, M. Zhen, and D. Han, Thermodynamic, economic analysis and optimization of a heat pump driven desalination system with open-air humidification dehumidification configurations. Energy, 2019. 174: p. 768-778.
7. Ghalavand, Y., M.S. Hatamipour, and A. Rahimi, A review on energy consumption of desalination processes. Desalination and Water Treatment, 2015. 54(6): p. 1526-1541.
8. Abdelmoez, W., M.S. Mahmoud, and T.E. Farrag, Water desalination using humidification/dehumidification (HDH) technique powered by solar energy: a detailed review. Desalination and Water Treatment, 2014. 52(25-27): p. 4622-4640.
9. Lawal, D.U., S.M. Zubair, and M.A. Antar, Exergo-economic analysis of humidification-dehumidification (HDH) desalination systems driven by heat pump (HP). Desalination, 2018. 443: p. 11-25.
10. Essa, F., et al., On the different packing materials of humidification-dehumidification thermal desalination techniques-A review. Journal of Cleaner Production, 2020. 277: p. 123468.
11. Lawal, D.U. and N.A. Qasem, Humidification-dehumidification desalination systems driven by thermal-based renewable and low-grade energy sources: A critical review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020. 125: p. 109817.
12. Faegh, M., P. Behnam, and M.B. Shafii, A review on recent advances in humidification-dehumidification (HDH) desalination systems integrated with refrigeration, power and desalination technologies. Energy Conversion and Management, 2019. 196: p. 1002-1036.
13. Klausner, J.F., R. Mei, Y. Li, and J. Knight, Innovative fresh water production process for fossil fuel plants. 2006, Univ. of Florida, Gainesville, FL (United States).14.Hamieh, B.M. and J.R. Beckman, Seawater desalination using Dewvaporation technique: theoretical development and design evolution. Desalination, 2006. 195(1-3): p. 1-13.
14. Mohamed, A., M.S. Ahmed, H.M. Maghrabie, and A.G. Shahdy, Desalination process using humidification-dehumidification technique: A detailed review. International Journal of Energy Research, 2021. 45(3): p. 3698-3749.

15. Parekh, S., M. Farid, J. Selman, and S. Al-Hallaj, Solar desalination with a humidification-dehumidification technique—a comprehensive technical review. Desalination, 2004. 160(2): p. 167-186.
16. Al-Hallaj, S., S. Parekh, M. Farid, and J. Selman, Solar desalination with humidification-dehumidification cycle: Review of economics. Desalination, 2006. 195(1-3): p. 169-186.
17. Zubair, S.M., M.A. Antar, S.M. Elmutasim, and D.U. Lawal, Performance evaluation of humidification-dehumidification (HDH) desalination systems with and without heat recovery options: An experimental and theoretical investigation. Desalination, 2018. 436: p. 161-175.
18. Lawal, D., et al., Humidification-dehumidification desalination system operated by a heat pump. Energy Conversion and Management, 2018. 161: p. 128-140.
19. Narayan, G.P., M.H. Sharqawy, J.H. Lienhard V, and S.M. Zubair, Thermodynamic analysis of humidification dehumidification desalination cycles. Desalination and water treatment, 2010. 16(1-3): p. 339-353.
20. Ashrafizadeh, S. and M. Amidpour, Exergy analysis of humidification-dehumidification desalination systems using driving forces concept. Desalination, 2012. 285: p. 108-116.
21. Al-Sulaiman, F.A. and G.P. Narayan, Exergy analysis of a high-temperature-steam-driven, varied-pressure, humidification-dehumidification system coupled with reverse osmosis. Applied energy, 2013. 103: p. 552-561.
22. Jamil, M.A., S.M. Elmutasim, and S.M. Zubair, Exergo-economic analysis of a hybrid humidification dehumidification reverse osmosis (HDH-RO) system operating under different retrofits. Energy Conversion and Management, 2018. 158: p. 286-297.
23. Elsafi, A.M., Integration of humidification-dehumidification desalination and concentrated photovoltaic-thermal collectors: energy and exergy-costing analysis. Desalination, 2017. 424: p. 17-26.
24. de Oliveira Campos, B.L., A.O.S. da Costa, and E.F. da Costa Junior, Mathematical modeling and sensibility analysis of a solar humidification-dehumidification desalination system considering saturated air. Solar Energy, 2017. 157: p. 321-327.
25. Hawlader, M., P.K. Dey, S. Diab, and C.Y. Chung, Solar assisted heat pump desalination system. Desalination, 2004. 168: p. 49-54.27.Farid, M. and A.W. Al-Hajaj, Solar desalination with a humidification-dehumidification cycle. Desalination, 1996. 106(1-3): p. 427-429.
26. Al-Sulaiman, F.A., et al., Humidification dehumidification desalination system using parabolic trough solar air collector. Applied Thermal Engineering, 2015. 75: p. 809-816.
27. Kabeel, A. and M. Abdelgaied, Experimental evaluation of a two-stage indirect solar dryer with reheating coupled with HDH desalination system for remote areas. Desalination, 2018. 425: p. 22-29.
28. He, W., D. Han, W. Zhu, and C. Ji, Thermo-economic analysis of a water-heated humidification-dehumidification desalination system with waste heat recovery. Energy conversion and management, 2018. 160: p. 182-190.
29. Shafii, M.B., H. Jafargholi, and M. Faegh, Experimental investigation of heat recovery in a humidification-dehumidification desalination system via a heat pump. Desalination, 2018. 437: p. 81-88.
30. Zhang, Y., et al., Experimental study of a humidification-dehumidification desalination system with heat pump unit. Desalination, 2018. 442: p. 108-117.
31. Xu, H., Y. Zhao, and Y. Dai, Experimental study on a solar assisted heat pump desalination unit with internal heat recovery based on humidification-dehumidification process. Desalination, 2019. 452: p. 247-257.
32. Rostamzadeh, H., A.S. Namin, H. Ghaebi, and M. Amidpour, Performance assessment and optimization of a humidification dehumidification (HDH) system driven by absorption-compression heat pump cycle. Desalination, 2018. 447: p. 84-101.
33. Thiel, G.P., E.W. Tow, L.D. Banchik, and H.W. Chung, Energy consumption in desalinating produced water from shale oil and gas extraction. Desalination, 2015. 366: p. 94-112.
34. Minier-Matar, J., et al., Field evaluation of membrane distillation followed by humidification/dehumidification crystallizer for inland desalination of saline groundwater. Desalination, 2016. 398: p. 12-21.
35. 37.Dehghani, S., A. Date, and A. Akbarzadeh, An experimental study of brine recirculation in humidification-dehumidification desalination of seawater. Case Studies in Thermal Engineering, 2019. 14: p. 100463.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مطالعه عددي اثر جت مصنوعي دوگانه بر عملكرد آيروديناميكي ايرفويل NACA0015

میریوسف هاشمی*[۱]، رضا حاجی زاده [۲]، میلاد فرشادفر[۳]

۱- دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، m.y.hashemi@ azaruniv.ac.ir
۲- کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، reza.hzde@gmail.com
۳- دانشجوی دکتری مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، milad.farshadfar77@gmail.com

چکیده

کنترل با استفاده از روش‌های فعال، به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر در بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل‌ها و کنترل پدیده جدایش جریان، در سال‌های اخیر توجه گسترده پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش به مطالعه عددي اثر جت مصنوعي دوگانه (DSJA) بر عملكرد آيروديناميكي ايرفويل NACA 0015 با استفاده از روش‌هاي ديناميک سيالات محاسباتي (CFD) پرداخته است. جت‌هاي مصنوعي به‌عنوان يكي از روش‌هاي نوين براي كنترل جريان‌هاي آشفته و بهبود ويژگي‌هاي آيروديناميكي سطوح مختلف، به‌ويژه ايرفويل‌ها، شناخته شده‌اند. اين تحقيق به بررسي تأثيرات فركانس و شدت جت بر بهبود نيروي برآ (Lift) و كاهش نيروي درگ (Drag) ايرفويل NACA 0015 در زواياي حمله مختلف پرداخته است. براى شبيه‌سازي جريان حول ايرفويل از نرم‌افزارهاي Gambit و Fluent و از مدل آشفتگي k-ω SST براي شبيه‌سازي آشفته آشفتگی استفاده شده است. نتايج شبيه‌سازي‌هاي عددي نشان داد كه جت‌هاي مصنوعي به‌ويژه در فركانس‌هاي پايين و در زاويه‌هاي حمله كمتر، مي‌توانند به‌طور مؤثري نيروي برآ را افزايش دهند و از جدايش جريان جلوگيري كنند. اين امر منجر به بهبود پايداري جريان و كاهش درگ فشاري مي‌شود. نتايج نشان داد كه با افزايش فركانس جت، در زواياي حمله پايين، عملكرد ايرفويل به‌طور چشمگيري بهبود مي‌يابد، اما در فركانس‌هاي بالاتر، اثرات جت‌هاي مصنوعي محدودتر شده و در برخي شرايط منجر به كاهش نيروي برآ نيز مي‌شود. همچنين، استفاده از جت‌هاي مصنوعي در زواياي حمله بالا تأثير قابل‌توجهي در بهبود عملكرد آيروديناميكي نداشت و در برخي شرايط موجب كاهش كارايي سيستم كنترل جريان جت شد. از اين رو اين پژوهش نشان مي‌دهد كه انتخاب فركانس و زاويه حمله به‌عنوان پارامترهاي كليدي در استفاده از جت‌هاي مصنوعي بايد به‌طور دقيق و با توجه به شرايط خاص جريان انجام شود. اين مطالعه مي‌تواند راهگشاي توسعه سيستم‌هاي كنترل جريان جت مصنوعي در كاربردهاي مختلف آيروديناميكي، به‌ويژه در طراحي ايرفويل‌هاي پيشرفته و هواپيماهاي مدرن و نظامي باشد.

واژه‌هاي كليدي

جت دوگانه، عملكرد آيروديناميكي، ايرفويل NACA0015، ديناميک سيالات محاسباتي

۱. مقدمه


جت‌هاي مصنوعي به عنوان روشي نوين براي كنترل جريان سيال و ارتقاي عملكرد آيروديناميكي سطوح مختلف، از جمله ايرفويل‌ها، مورد توجه قرار گرفته‌اند. اين جت‌ها با ايجاد جريان ثانويه در امتداد سطح ايرفويل، مي‌توانند اثرات مختلفي از جمله افزايش نيروي برآ، كاهش پسا و بهبود پايداري را به دنبال داشته باشند. استفاده از جت‌هاي مصنوعي در صنعت هوافضا سابقه‌اي طولاني دارد. اولين بار در دهه ۱۹۵۰ از جت‌هاي مصنوعي براي كنترل جريان سيال در بال هواپيماها استفاده شد. جت‌های مصنوعی (Synthetic Jets) به دلیل عدم نیاز به منبع جرم خارجی، مصرف انرژی مناسب، قابلیت کنترل لحظه‌ای و سهولت یکپارچه‌سازی با سطوح آیرودینامیکی، به عنوان یکی از مؤثرترین روش‌های کنترل فعال جریان شناخته می‌شوند. ایرفویل متقارن NACA 0015 به دلیل ویژگی‌های هندسی مناسب، پایداری مطلوب و کاربرد گسترده در بالگردها، پروانه‌ها و سطوح کنترلی، یکی از پرکاربردترین ایرفویل‌ها در مطالعات عددی و تجربی کنترل جریان است. این ایرفویل به عنوان یک معیار معتبر برای ارزیابی روش‌های مختلف کنترل فعال جریان در تحقیقات آیرودینامیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در سال‌های اخیر، استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) امکان بررسی دقیق رفتار جریان، ساختار گردابه‌ها و اثر پارامترهای مختلف بر عملکرد آیرودینامیکی را فراهم کرده است. این روش علاوه بر کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی، امکان تحلیل شرایط مختلف عملکردی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترل جریان را نیز فراهم می‌سازد. مطالعات متعددی اثر جت‌های مصنوعی بر کنترل جدایش جریان را بررسی کرده‌اند Greenblatt وWygnanski نشان دادند که تحریک تناوبی می‌تواند جدایش جریان را به تأخیر انداخته و موجب افزایش ضریب برآ و کاهش ضریب پسا شود. همچنین Glezer عملکرد جت‌های مصنوعی را در کنترل لایه مرزی و جلوگیری از جدایش جریان مورد بررسی قرار داد و نشان داد که پارامترهایی مانند فرکانس، دامنه و محل نصب جت تأثیر قابل‌توجهی بر عملکرد آیرودینامیکی دارند. از سوی دیگر، Chang و همکاران با استفاده از مدل‌های تنش رینولدز، رفتار جریان در ایرفویل‌های دارای کنترل گردش را با دقت بیشتری شبیه‌سازی کردند و نقش آشفتگی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی را نشان دادند. همچنین Pauley و همکاران ساختار جریان در نواحی جدایش دوبعدی را بررسی کرده و اهمیت شناخت گردابه‌ها و جریان‌های ثانویه را در طراحی سامانه‌های کنترل جریان بیان کردند. در سال‌های بعد، پژوهش‌هایEnglar و همکاران نقش فناوری کنترل گردش (Circulation Control) و جت‌های دمشی را در افزایش نیروی برآ، کاهش طول باند موردنیاز برای برخاست و فرود هواپیماهای STOL و بهبود عملکرد آیرودینامیکی بررسی کردند. نتایج این تحقیقات نشان داد که تزریق جریان از لبه فرار یا استفاده از جت‌های کنترل‌کننده می‌تواند بدون ایجاد تغییرات اساسی در هندسه بال، عملکرد آیرودینامیکی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین Savvaris و همکاران استفاده از سامانه‌های کنترل پرواز سیالی در پهپادها را بررسی کرده و نشان دادند که جایگزینی سطوح کنترلی مکانیکی با جت‌های سیالی می‌تواند ضمن کاهش وزن و پیچیدگی مکانیکی، قابلیت اطمینان سامانه را افزایش دهد. با توسعه روش‌های عددی، مطالعات مبتنی بر دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) نیز گسترش یافت Liu و همکاران عملکرد جت‌های پیوسته و پالسی را با یکدیگر مقایسه کرده و نشان دادند که جت‌های پالسی با مصرف انرژی کمتر، عملکرد مشابه یا حتی بهتری در کنترل جدایش جریان دارند. همچنین Feng، Shi وLiu با ترکیب عملگرهای پلاسما و گارنی‌فلپ، افزایش ضریب برآ و بهبود پایداری آیرودینامیکی را گزارش کردند. از سوی دیگر، Zhang و همکاران با بررسی تجربی ایرفویل‌های مجهز به جت پلاسما، تأخیر در جدایش جریان و بهبود عملکرد آیرودینامیکی در زوایای حمله بالا را مشاهده کردند.

در سال‌های اخیر، تمرکز پژوهش‌ها به سمت بررسی جت‌های مصنوعی معطوف شده است. Zhang، Yanو Dai نشان دادند که استفاده از جت‌های مصنوعی باعث افزایش مومنتوم لایه مرزی و در نتیجه افزایش نیروی برآ می‌شود. همچنین Pititalو Rajnish با استفاده از شبیه‌سازی گردابه‌های بزرگ(LES) ، رفتار جریان پیرامون ایرفویلNACA 0015 مجهز به جت مصنوعی را بررسی کرده و تأخیر در جدایش جریان و بهبود ساختار گردابه‌ها را گزارش کردند. علاوه بر این، Rice و همکاران نشان دادند که انتخاب مناسب فرکانس و نحوه مدولاسیون پالس جت مصنوعی، تأثیر قابل توجهی بر کاهش پسا، کنترل جدایش جریان و افزایش بازده آیرودینامیکی دارد.

با وجود مطالعات گسترده انجام‌شده، بخش عمده پژوهش‌های پیشین بر روی جت‌های مصنوعی منفرد یا سامانه‌های کنترل گردش متمرکز بوده‌اند و بررسی عملکرد جت مصنوعی دوگانه(Dual Synthetic Jet Actuator) ، به‌ویژه بر روی ایرفویلNACA 0015 و در شرایط مختلف فرکانس تحریک و زاویه حمله، هنوز محدود است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با استفاده از شبیه‌سازی عددی مبتنی بر CFD و مدل آشفتگی SST k-ω، به بررسی اثر جت مصنوعی دوگانه بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل NACA 0015می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی تأثیر فرکانس تحریک بر ضریب برآ، ضریب پسا، رفتار جدایش جریان و ساختار میدان جریان و در نهایت تعیین شرایط بهینه عملکرد این سامانه کنترل فعال جریان است.

۲. هندسه

براي شبيه‌سازي عددي از ايرفويل استاندارد NACA 0015 با طول وتر ۳۰۰ ميلي‌متر استفاده شده است كه داراي لبه فرار تغيير يافته می باشد. شکل ۱ هندسه ایرفیل مورد بررسی برای پژوهش حاضر را نشان می دهد.



شکل۱. هندسه ایرفویل NACA 0015

۳. معادلات حاکم

شبیه‌سازی جریان بر پایه حل عددی معادلات دوبعدی، ناپایا و تراکم‌ناپذیر و آشفته در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی و معادلات مومنتوم هستند که با روش حجم محدود گسسته‌سازی شده‌اند. در این پژوهش جریان مورد بررسی در محدوده آشفته قرار دارد، برای کاهش هزینه محاسباتی، معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش متوسط‌گیری رینولدز حل شدند. معادلات بقای جرم، مومنتوم و مدل آشفتگی به ترتیب به شرح زیر می باشد:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \bar{u}_i) = 0 \qquad 2D(i = 1,2) \qquad (۱)$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \bar{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\tau}_{ij}) - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\overline{\rho u_i' u_j'}\right) \qquad (۲)$$

$$\tau_{ij} = \mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) - \rho\overline{u_i' u_j'} \qquad (۳)$$

$$-\rho\overline{u_i'u_j'} = 2\mu_T S_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\left(\mu_T \frac{\partial u_k}{\partial x_k} + \rho\bar{k}\right) \quad (۴)$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \quad (۵)$$

در معادلات فوق پارامترهای ρ، p، μ، τ، μ_T، k و S_{ij} به ترتیب چگالی، فشار، ویسکوزیته دینامیکی، بردار سرعت تنش برشی، لزجت جریان آشفته، انرژي جنبشي و تانسور نرخ کرنش متوسط هستند.

۳-۱. مدل هاي اغتشاشي

برای شبیه‌سازی جریان‌های آشفته، از مدل‌های اغتشاشی مبتنی بر معادلات ناویر-استوکس متوسط‌گیری‌شده رینولدز (RANS) استفاده می‌شود. این مدل‌ها با حذف نیاز به حل مستقیم تمام نوسانات آشفتگی، هزینه محاسباتی را کاهش داده و امکان پیش‌بینی مناسب رفتار جریان را فراهم می‌کنند. به‌طور کلی، مدل‌های اغتشاشی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند.

1- مدل‌های مبتنی بر لزجت گردابه‌ای
2- مدل‌های مبتنی بر تنش رینولدز

انتخاب نوع مدل مناسب به ماهیت جریان و نیازهاي محاسباتي بستگي دارد. در این پژوهش از مدل‌های مبتنی بر لزجت گردابه‌ای بر اساس تعداد معادلاتي که براي محاسبه لزجت گردابه‌اي استفاده مي‌کنند، به دسته‌هاي زير تقسيم مي‌شوند:

- مدل‌هاي صفر معادله‌اي
- مدل‌هاي تک معادله‌اي مانند مدل (Allmaras-Spalart) و مدل k
- مدل‌هاي دو معادله‌اي مانند k-ε و k-ω
- مدل‌هاي سه معادله‌اي مانند k-kl Omega
- مدل‌هاي چهار معادله‌اي مانند SST Transition و v^2f

مدل‌هاي دو معادله‌اي به دليل تعادل مطلوب بين دقت نتايج و هزينه محاسباتي، از پرکاربردترين مدل‌هاي اغتشاشي به شمار مي‌روند. در اين مدل‌ها، علاوه بر معادلات پايه جريان، دو معادله انتقال اضافه مي‌شود که هرکدام يک متغير جديد را به سيستم اضافه مي‌کنند. اين دو متغير به همراه معادلات مرتبط، مجموعه‌اي کامل و قابل حل را تشکيل مي‌دهند.

در تمامي مدل‌هاي دو معادله‌اي، يکي از متغيرها انرژي جنبشي آشفتگي k است، اما تفاوت ميان مدل‌ها به متغير دوم و معادله انتقال مرتبط با آن بستگي دارد. به عنوان مثال، در مدل $k-\varepsilon$ معادله دوم براي نرخ انحلال انرژي آشفتگي ε و در مدل $k-\omega$ براي فرکانس خاص آشفتگي (ω) نوشته مي‌شود.

۳-۲. معادلات حاکم بر ضریب مومنتوم

برای ارزیابی عملکرد کنترل جریان، از ضریب مومنتوم به‌عنوان شاخص شدت جت نسبت به جریان آزاد استفاده می‌شود. این ضریب از نسبت مومنتوم جت به مومنتوم جریان آزاد محاسبه شده و معیاری مناسب برای سنجش اثربخشی جت‌های مصنوعی در بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل است. در این پژوهش، مومنتوم جت بر اساس مشخصات جریان خروجی شکاف‌ها و سرعت سینوسی جت تعیین شده و برای تحلیل تأثیر کنترل جریان در شرایط مختلف به‌کار گرفته شده است. فرمول محاسباتي آن به‌صورت زير تعريف مي‌شود:

$$C_\mu = \frac{I_j}{\frac{1}{2}\rho_\infty U_\infty^2 S} \quad (۶$$

$$I_j = \frac{1}{\tau}\rho_j A_j \int_0^\tau u_j^2(t)dt \quad (۷$$

$$u_j(t) = U_j \sin(\omega t + \varphi) \quad (۸$$

که پارمترهای ρ_∞، U_∞، S، I_j، ρ_j، A_j، τ و $u_j^2(t)$ به ترتیب چگالی، سرعت جریان ورودی، مساحت سطح بال، مومنتوم جت ها، چگالی جت، مساحت شکاف جت، مدت زمان ضربه دمشی و سرعت جت می باشد.

۳-۳. فرکانس کاهش‌یافته

براي مطالعه تأثير فركانس جت‌ها بر كنترل چرخشي، از پارامتر فركانس كاهش‌يافته F^+ كه يک ويژگي بدون بُعد است، استفاده مي‌شود كه فرمول محاسباتي آن به‌صورت زير تعريف مي‌شود:

$$F^+ = \frac{fl}{U_\infty} \quad (۹$$

در اين رابطه، f فركانس تحريک جت، l طول مشخصه است كه در اين مطالعه فاصله از محل تحريک تا لبه حمله در نظر گرفته شده است.

براي ارزيابي كارايي كنترل بهبود برآ، كافي است تنها افزايش ضريب برآ ΔC_L پس از اعمال كنترل بررسي شود. با اين حال، در كاربردهاي عملي و آزمايش‌ها، افزايش مداوم ضريب مومنتوم ΔC_μ براي دستيابي به ΔC_L بيشتر ممكن نيست. بنابراين، پارامتر نسبت بهره‌وري به هزينه $\frac{\Delta C_L}{\Delta C_\mu}$ معرفي مي‌شود. اگر مقدار اين نسبت بزرگ باشد، به اين معناست كه مي‌توان با ضريب مومنتوم پايين، به اثر مطلوب در بهبود برآ دست يافت كه در عمليات واقعي و كاربردهاي مهندسي مفيد خواهد بود.

۳-۴. مدل‌سازي هندسه و شبكه‌بندي دامنه محاسباتي

براي شبيه‌سازي عددي از ايرفويل استاندارد NACA0015 با طول وتر ۳۰۰ ميلي‌متر استفاده شد كه داراي لبه فرار تغيير يافته است. حدود ۹ درصد از طول وتر در بخش انتهايي تغيير داده شد تا سطحي منحني مناسب براي ايجاد اثر كواندا فراهم شود. دو شكاف مربوط به خروجي جت‌هاي مصنوعي در لبه بالايي و پاييني ايرفويل تعبيه شدند تا عملكرد همزمان آن‌ها قابل بررسي باشد. نسبت شعاع سطح كواندا به وتر ايرفويل برابر ۱/۶% انتخاب گرديد تا شرايط واقعي‌تر در شبيه‌سازي جريان حاصل شود. ارتفاع شكاف‌هاي خروجي جت برابر با يک‌هزارم طول وتر در نظر گرفته شد كه در مطالعات پيشين كارايي مناسبي نشان داده است.

براي تعريف دامنه محاسباتي شعاعي برابر با ۴۵ برابر طول وتر انتخاب شد تا اثرات مرزي به‌طور كامل حذف گردند. شبكه محاسباتي از نوع ساختاريافته با توپولوژي Oتوليد گرديد كه تراكم مناسبي در نواحي حساس جريان فراهم مي‌سازد. ارتفاع اولين لايه شبكه در لايه مرزي برابر ۱۰ به توان منفي پنج متر در نظر گرفته شد تا Y^+ نزديک به يک شود. در اطراف شكاف‌هاي جت، شبكه بسيار ريز با ارتفاع سلول حدود $2 \times 10^{-6}m$ اعمال شد. تعداد كل سلول‌ها در دامنه محاسباتي حدود ۴۵۰۰۰۰ واحد در نظر گرفته شد تا دقت و پايداري شبيه‌سازي تضمين گردد.

۳-۵. شبكه‌بندي ميدان جريان

در اين پژوهش براي شبكه‌بندي اطراف ايرفويل از توپولوژي O استفاده شد كه پوششي حلقوي پيرامون شكل اصلي ايجاد مي‌كند. اين ساختار امكان تمركز سلول‌ها در نواحي حساس مانند لايه مرزي و شكاف‌هاي خروجي جت را به‌خوبي فراهم مي‌سازد. مزيت اصلي توپولوژي O نسبت به ساير روش‌ها، پيوستگي شبكه در لبه فرار و كاهش خطاهاي عددي ناشي از تغييرات شديد است. در بخش نزديک به ايرفويل تراكم شبكه افزايش يافت تا تغييرات گراديان سرعت و فشار با دقت بالا

محاسبه شوند. در نواحي دور از ايرفويل ابعاد سلول‌ها تدريجاً افزايش يافتند تا هم هزينه محاسباتي كاهش يابد و هم شرايط مرزي حفظ گردد. انتخاب توپولوژي O باعث شد جدايش جريان و شكل‌گيري گردابه‌ها در پشت لبه فرار ايرفويل به‌خوبي قابل رهگيري باشند. اين روش همچنين شرايط لازم براي رسيدن $Y^+ = 1$ را در لايه مرزي نزديک سطح ايرفويل فراهم ساخت. پيوستگي شبكه در امتداد سطح ايرفويل سبب شد داده‌هاي نيرو و فشار بدون نوسانات عددي ناخواسته استخراج شوند. در مجموع توپولوژي O به‌عنوان گزينه‌اي بهينه جهت شبيه‌سازي دقيق جريان‌هاي كنترل‌شده پيرامون ايرفويل انتخاب گرديد.

۳-۶. شبيه سازي جريان حول ايرفويلNACA0015

براي حل جريان ناپايا پيرامون ايرفويل NACA 0015 از معادلات URANS با حل‌گر جداگانه SIMPLE در نرم‌افزار Fluent استفاده شد. مدل آشفتگي k–ω SST براي پيش‌بيني دقيق جدايش و كنترل سيركولاسيون به‌كار رفت و گسسته‌سازي مكاني مرتبه‌دوم اعمال گرديد.

طرح زماني ضمني مرتبه‌دوم انتخاب شد. ديواره ايرفويل بدون‌لغزش و مرز بيروني به‌صورت فشار دوردست در نظر گرفته شد. سرعت آزاد برابر ۱۲/۱۷ متربرثانيه تعيين شد و عدد رينولدز مبتني‌بر وتر ۲۵۰۰۰۰ انتخاب گرديد تا شرايط آزمايشگاهي بازتوليد شود. جريان‌هاي خروجي شكاف‌ها(جت‌ها) با UDF و فازهاي متضاد مدل شدند تا كنش دوگانه DSJA بر ميدان جريان اصلي اعمال گردد. معادلات و اعداد به كار گرفته شده در اين مدل سازي بصورت جدول ۳-۱ نشان داده شده است.

جدول ۱. فرضيات، پارامترها و شرايط شبيه‌سازي جريان حول ايرفويلNACA0015


واحد	مقدار	پارامتر
–	۲۵۰۰۰۰	عدد رينولدز
درجه	۲°، ۴°، ۶°، ۸°	زوايای حمله
–	۰/۰۲	ضريب مومنتوم جت
ميلی متر	۳۰۰	طول وتر ايرفويل
پاسكال	۱۰۱۳۲۵	فشار محيط
كلوين	۳۰۰	دمای جريان
ژول بر كيلوگرم كلوين	۲۸۷	ثابت گاز هوا
كيلوگرم بر مترمكعب پاسكال . ثانيه	۱/۱۷۶۸	چگالی هوا
متر بر ثانيه	۰/۰۰۰۰۱۷۲	ويسكوزيته ديناميكی هوا
–	۱۲/۱۷	سرعت جريان آزاد
	۰/۰۳۵	عدد ماخ

۳-۷. فرضيات و شرايط مرزی مدل‌سازي جريان

در فرآيند مدل‌سازي جريان پيرامون ايرفويل NACA 0015 چندين فرض اساسي جهت ساده‌سازي و افزايش دقت عددي در نظر گرفته شد. جريان به‌صورت دوبعدي و تراكم‌ناپذير شبيه‌سازي شد زيرا عدد ماخ محاسبه‌شده كوچک و اثرات تراكم‌پذيري قابل چشم‌پوشي بود. دما و فشار محيطي ثابت فرض شدند و تغييرات ترموديناميكي جريان ناچيز تلقي گرديد تا تحليل صرفاً بر جنبه‌هاي آيروديناميكي متمركز شود. ويسكوزيته ديناميكي با مقدار ثابت در دماي ۳۰۰ كلوين منظور شد

و انتقال حرارت بين سطح و جريان ناديده گرفته شد. همچنين ديواره ايرفويل بدون لغزش در نظر گرفته شد و اثر زبري سطح يا تغيير شكل ساختاري در محاسبات وارد نگرديد. شرايط مرزي به‌گونه‌اي تعريف شدند كه مرز بيروني دامنه فشار يكنواخت داشته و هيچ بازتاب موجي به ناحيه محاسباتي منتقل نشود. دامنه محاسباتي تا فاصله‌اي معادل ۴۵ برابر طول وتر توسعه يافت تا اثرات ديواره خارجي بر جريان اصلي حذف گردد. شكاف‌هاي عملگر جت مصنوعي به‌صورت ورودي فشار مدل شدند و پروفيل سرعت خروجي توسط توابع تعريف‌شده كاربر (UDF) اعمال گرديد. تلاطم جريان با مدل k–ω SST محاسبه شد زيرا اين مدل در پيش‌بيني جدايش و كنترل سيركولاسيون عملكرد مناسبي دارد. در نهايت اثر گرانش و تغييرات ناشي از ميدان خارجي حذف گرديد تا نتايج صرفاً ناشي از كنترل جريان توسط DSJA باشند.

شرايط مرزي طبق شكل (۲) تعريف گرديد. بدينگونه كه ديواره ايرفويل درقسمت ب به‌صورت wall و غيرلغزشي در نظر گرفته شد. براي ورود جريان به ميدان محاسباتي، مرز ورودي از نوع Velocity Inlet انتخاب شد و دو جت دمشي–مكشي كه دريچه‌هاي مربوطه نيز به‌عنوان ورودي سرعت مشخص گرديد. مرز خروجي دامنه نيز به‌صورت Pressure Outlet تعريف شد تا امكان خروج آزادانه جريان فراهم شود.




شكل ۲. شرايط مرزي تعريف شده در نرم‌افزارگمبيت جهت حل عددي در فلوئنت

۴. نتایج و بحث

در این بخش، نتایج شبیه‌سازی‌های عددی به‌منظور بررسی عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل NACA 0015 تحت تأثیر جت مصنوعی دوگانه ارائه و تحلیل شده است. ابتدا، به‌منظور اعتبارسنجی مدل عددی، نتایج با داده‌های مرجع مقایسه گردید و سپس تأثیر پارامترهای کنترلی، شامل فرکانس کاهیده و ضریب مومنتوم، بر ضریب برآ و رفتار جریان در زوایای حمله مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت. این تحلیل‌ها امکان بررسی کارایی جت مصنوعی دوگانه در کنترل جدایش جریان و بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل را فراهم می‌سازد.

۴-۱. صحت سنجی نتایج عددی

نتايج عددي بدست آمده از شبيه‌سازي بايستي با مراجع علمي پيشين صحت سنجي شوند تا از دقت نتايج اطمينان حاصل شود. بدين منظور ضريب برآ به عنوان پارامتر مورد نظر جهت اعتبار سنجي نتايج عددي در نظر گرفته شده‌است. نتايج حاصل از شبيه سازي عددي با استفاده از حلگر عددي حاضر، با نتايج تجربي در مرجع مقايسه شده و در شكل ۵ نشان داده شده‌اند.



شكل ۳. نمودار ضريب برآ و زوايای حمله محاسبه شده و مرجع در فركانس $F^{+} = 0.013$


شكل ۳ نمودار ضريب برآ و زوايای حمله محاسبه شده و مرجع [۳۶] را نشان می دهد. در شكل ۳، خطوط قرمز شكل، بيانگر داده‌هاي تجربي مرجع بوده و خطوط آبی نشانگر نتايج عددي حاصل از شبيه سازي عددي پژوهش حاضر است. مطابق شكل، داده‌هاي عددي بدست آمده و داده‌هاي عددي معتبر مقاله مرجع با انطباق بسيار خوبي بر هم منطبق هستند و اختلاف ميان آن‌ها در كل بازه زاويه‌اي ناچيز است. اين امر حاكي از آن است كه مدل عددي انتخاب‌شده، شامل شبكه‌بندي، مدل آشفتگي و شرايط مرزي، توانسته رفتار واقعي جريان پيرامون ايرفويل را بازتوليد نمايد.

۴-۲. صحه گذاری و بررسی استقلال از شبکه

به‌منظور اطمینان از دقت مدل عددی، مطالعه استقلال از شبکه با استفاده از هشت شبکه محاسباتی مختلف انجام شد. نتایج ضریب برآ برای هر شبکه با داده‌های مرجع مقایسه گردید. مطابق جدول ۲، با توجه به همگرایی نتایج و اختلاف ناچیز شبکه شماره ۸ با داده‌های مرجع، این شبکه به‌عنوان شبکه بهینه انتخاب شد. همچنین، مطابق شکل۴ روند همگرایی ضریب برآ نشان می دهد که پس از رسیدن حل به پایداری، مقدار (C-l) به مقدار مرجع نزدیک شده و دقت و قابلیت اعتماد مدل عددی برای ادامه شبیه‌سازی‌ها قابل قبول است.

جدول ۲. مقایسه شبکه هاي مختلف در محاسبه ضرائب برآ

شبکه ها	ضریب برآ
نتایج مرجع	۰/۵۸۸
شبکه ۱	۰/۶۱۶
شبکه ۲	۰/۶۴۰
شبکه ۳	۰/۶۴۸
شبکه ۴	۰/۶۴۷
شبکه ۵	۰/۶۴۶
شبکه ۶	۰/۶۴۴
شبکه ۷	۰/۶۱۶
شبکه ۸	۰/۵۸۶




شکل ۴. نمودار همگرایی ضریب برآ

۴-۳. نمودارها و تحلیل نتایج شبیه‌سازي

۴-۳-۱. تغییرات ضریب برآ در زوایا و فرکانس های کاهیده مختلف

در اين بخش به منظور بررسي دقيق عملكرد آيروديناميكي ايرفويل تحت تأثير عملگر جت مصنوعي دوگانه، نتايج به‌دست‌آمده از شبيه‌سازي‌هاي عددي ارائه و تحليل مي‌گردد.




شکل ۵. نمودار ضریب برآ ، زوایاي حمله و فرکانس‌هاي محاسبه

مطابق شکل ۵، نتایج نشان می دهد که با افزایش زاویه حمله، ضریب برآ در تمامی فرکانس‌های کاهیده روندی افزایشی دارد، اما میزان این افزایش به فرکانس تحریک وابسته است. در زوایای حمله پایین و متوسط، فرکانس کاهیده $F^+ = 0.13$ بیشترین ضریب برآ را ایجاد کرده و عملکرد بهتری در کنترل جدایش جریان نشان می‌دهد. در مقابل، فرکانس‌های پایین $F^+ = 0.025$ و $F^+ = 0.013$ در ابتدا ضریب برآ کمتری داشته، اما با افزایش زاویه حمله، عملکرد آن‌ها بهبود یافته و به مقادیر فرکانس میانی نزدیک می‌شود. همچنین، فرکانس بالای $F^+ = 0.5$ در تمام زوایای حمله کمترین ضریب برآ را ایجاد کرده و کارایی کمتری در کنترل جریان دارد. به‌طور کلی، نتایج نشان می‌دهد که انتخاب فرکانس تحریک بهینه به زاویه حمله وابسته بوده $F^+ = 0.13$ و برای زوایای پایین و متوسط $F^+ = 0.013$ و $F^+ = 0.025$ برای زوایای حمله بالاتر مناسب‌تر هستند.

۴-۳-۲. تغییرات ضریب برآ در زاویه حمله ۸ درجه تحت فرکانس های مختلف


شکل ۶ تغییرات ضریب برآ برای زاویه حمله ۸ در فرکانس های مختلف را نشان می دهد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش فرکانس کاهیده از $F^+ = 0.013$ به $F^+ = 0.5$، ضریب برآ به‌طور کلی کاهش می‌یابد. بیشترین ضریب برآ در فرکانس‌های پایین $F^+ = 0.013$ و $F^+ = 0.025$ حاصل می شود که بیانگر کنترل مؤثرتر جدایش جریان و افزایش پایداری لایه مرزی است. با افزایش فرکانس به $F^+ = 0.13$ و $F^+ = 0.25$ کارایی جت مصنوعی کاهش یافته و ضریب برآ افت می‌کند. همچنین، در $F^+ = 0.5$ تغییر محسوسی در ضریب برآ مشاهده نمی‌شود که نشان‌دهنده کاهش اثربخشی تحریک در فرکانس‌های بالا است. در مجموع، نتایج بیانگر آن است که فرکانس‌های پایین عملکرد آیرودینامیکی مطلوب‌تری نسبت به فرکانس‌های بالاتر فراهم می‌کنند.




شکل ٦. نمودار ضریب برآ ، زوایاي حمله ۸ و فرکانس‌هاي $F^+ = 0.025,\ F^+ = 0.013,\ F^+ = 0.13,\ F^+ = 0.25,\ F^+ = 0.5$

۴-۳-۳. خطوط همتراز و خطوط جریان در فرکانس کاهیده $F^+ = 0.013$

شکل (۷-الف) و (۷-ب) کانتور فشار و خطوط جریان برای حالت زاویه حمله ۸ درجه و فرکانس کاهنده $F^+ = 0.013$ را نشان می دهد. این شکل، نشان‌دهنده یک جریان نزدیک به ناحیه لامینار است، میدان فشار به وضوح در نزدیکي لبه حمله (Leading Edge) و در ناحیه‌ي پایین‌دست پروفیل آیرودینامیکي پراکنده است. فشار بالا در اطراف لبه حمله و در نزدیکي سطح بالاي پروفیل مشهود است، در حالي که فشار در پایین‌دست پروفیل کاهش مي‌یابد و به رنگ‌هاي سبز و آبي منتقل مي‌شود. این نشان‌دهنده این است که جریان به‌طور نسبي متصل به سطح پروفیل باقي‌مانده است و هنوز دچار جدایش نمي‌شود. در میدان سرعت، خطوط جریان به‌شدت به سمت پایین‌دست پروفیل منحرف مي‌شوند، که به‌طور معمول نشان‌دهنده جریان لامینار است. سرعت‌هاي پایین در نزدیکي لبه حمله مشاهده مي‌شوند و سرعت بیشتر در پایین‌دست پروفیل بروز مي‌کند، که نتیجه‌ي شتاب‌گیري جریان در این ناحیه است. این شرایط معمولاً در پروفیل‌هاي آیرودینامیکي با زاویه حمله کم و در جریان‌هاي لامینار دیده مي‌شود که به خوبي جریان را به سطح پروفیل متصل نگه مي‌دارد.




شکل۷ الف. کانتور فشار در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.013$




شکل۷ ب. خطوط جریان در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.013$

۴-۳-۴. خطوط همتراز و خطوط جریان در فرکانس کاهیده $F^+ = 0.13$

مطابق شکل‌های (۸-الف) و (۸-ب) دیده می‌شود، در این حالت، که عدد فرکانس کاهنده به‌طور نسبي بزرگ‌تر از مقدار قبلي است، میدان فشار تغییرات بیشتري نشان مي‌دهد. به‌ویژه در ناحیه بالاي پروفیل، در اثر افزایش تدریجي سرعت جریان، فشار در نواحي مختلف سطح پروفیل افزایش مي‌یابد. در عین حال، این افزایش فشار در ناحیه لبه حمله به وضوح مشاهده مي‌شود و همچنان با کاهش فشار در پایین‌دست پروفیل همراه است. در میدان سرعت، خطوط جریان در نزدیکي لبه خروجي پروفیل، شروع به انحراف بیشتري مي‌کنند و در این ناحیه، به وضوح نشانه‌هایي از ایجاد جدایش به‌وجود مي‌آید. جریان در این ناحیه به صورت غیرخطي و پیچیده در مي‌آید و یک هسته چرخشي در پشت پروفیل ایجاد مي‌شود. این تغییرات به‌طور مستقیم بر روي میزان درگ فشاري تأثیر مي‌گذارد و مقدار آن را افزایش مي‌دهد، که این مي‌تواند نشان‌دهنده‌ي توسعه‌ي جریان آشفته یا ناپایدار باشد.




شکل۸ الف. کانتور فشار در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.13$




شکل۸ ب. خطوط جریان در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.13$

۴-۳-۵. خطوط همتراز و خطوط جریان در فرکانس کاهیده $F^+ = 0.5$

با توجه به شکل‌های (۹-الف) و (۹-ب) می‌توان در یافت که در نهایت، با افزایش F^+ به مقدار ۰/۵، تغییرات در میدان‌هاي فشار و سرعت به‌طور بسیار مشخص‌تري نمایان مي‌شود. فشار در نزدیکي لبه حمله به‌طور چشمگیري کاهش مي‌یابد و همچنان ناحیه جدایش گسترش مي‌یابد. این نشان‌دهنده ایجاد یک حفره جدایش بزرگ در پایین‌دست پروفیل است. در این مرحله، جریان به‌طور کامل از سطح پروفیل جدا مي‌شود و باعث مي‌شود که درگ فشاري به بالاترین مقدار خود برسد. در میدان سرعت، خطوط جریان پیچیده‌تر مي‌شوند و نشان‌دهنده ایجاد جریان‌هاي آشفته در نواحي بزرگتر از سطح پروفیل هستند. این تغییرات، همراه با افزایش ناگهاني در درگ، نشانه‌اي از جریان کاملاً ناپایدار است که به شدت تأثیرگذار بر عملکرد آیرودینامیکي پروفیل خواهد بود.



شکل۹ الف. کانتور فشار در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.5$



شکل۹ ب. خطوط جریان در زاویه حمله‌ي ۸ درجه و $F^+ = 0.5$

بررسی های پژوهش حاضر نشان می دهد با افزایش F^+ از ۰/۰۱۳ به ۰/۵، شاهد تغییرات عمده‌اي در ساختار فشار و سرعت در اطراف پروفیل آیرودینامیکي هستیم. این تغییرات شامل انتقال از جریان لامینار به جریان آشفته است که به‌طور مستقیم در افزایش درگ فشاري و ایجاد ناپایداري‌هاي آیرودینامیکي تاثیرگذار است.

۵. نتیجه گیری

در این پژوهش، عملکرد جت‌های مصنوعی دوگانه (DSJA) در کنترل جریان اطراف ایرفویل NACA 0015 با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD)مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد:

1- جت‌های مصنوعی دوگانه (DSJA) با کاهش جدایش جریان و افزایش نیروی برآ، عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل NACA 0015 را بهبود می‌بخشند. همچنین، مقایسه نتایج شبیه‌سازی با داده‌های مرجع، دقت و کارایی مدل عددی را تأیید کرد.

2- جت‌های مصنوعی دوگانه در فرکانس‌های پایین با کنترل جریان، تأخیر در جدایش و افزایش ضریب برآ، عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل NACA 0015 را بهبود می‌بخشند. با این حال، در فرکانس‌ها و زوایای حمله بالا، به دلیل کاهش برهم‌کنش گردابه‌ها با لایه مرزی، اثربخشی این سیستم کاهش یافته و در برخی شرایط موجب افت ضریب برآ می‌شود.

3- عملکرد جت‌های مصنوعی دوگانه به فرکانس تحریک و زاویه حمله وابسته است. انتخاب مناسب این پارامترها می‌تواند موجب بهبود قابل‌توجه عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل شود، در حالی که انتخاب نامناسب آن‌ها ممکن است اثربخشی سیستم را کاهش دهد.

۵-منابع

Bharghava, S. N. Jana, T. & Kaushik, M., “A Survey On Synthetic Jets As Active Flow Control,” *Science China Technological Sciences*, 2024
D. Greenblatt And I. J. Wygnanski, “The Control Of Flow Separation By Periodic Excitation,” *Progress In Aerospace Sciences*, Vol. 36, No. 7, pp. 487–545, 2000
A. Glezer and M. Amitay, "Synthetic Jets," Annual Review of Fluid Mechanics, Vol. 34, pp. 503–529, 2002.
J. L. Chang, H.-T. Lee, And H.-T. Lin, "Application of Reynolds Stress Model to Circulation Control Airfoil Flows," Journal of Aircraft, Vol. 48, No. 2, pp. 528–541, 2011.
L. L. Pauley, P. Moin, and J. C. Ferziger, "The Structure of Two-Dimensional Separation," *Journal of Fluid Mechanics*, Vol. 220, pp. 397–411, 1990.
R. J. Englar, Circulation Control Aerodynamic Technology Applied to Advanced Aircraft, NASA Cr-2685, 1975.
R. J. Englar, *Use of Circulation Control Technology to Improve Stol Performance*, NASA Tm X-72716, 1974.
R. J. Englar, D. M. Trobaugh, and D. M. Hemmerly, *Experimental Investigation of a Circulation Control Wing for Stol Aircraft*, NASA Tm-78603, 1978.
A. Savvaris, M. Whidborne, And M. Cook, “Development and Flight Testing of a Fluidic Flight Control System on the Demon UAV,” *Journal of Aerospace Engineering*, Vol. 227, No. 4, pp. 605–618, 2013.
H. Liu, H. Kawashima, and K. Koga, “CFD Study of Steady and Pulsed Jets for a Circulation Control Airfoil,” *Aerospace Science and Technology*, Vol. 8, No. 8, Pp. 711–719, 2004.
L. Feng, W. Shi, and F. Liu, “Lift Enhancement of an Airfoil and a UAV Using Plasma Gurney Flaps,” *Aerospace Science and Technology*, Vol. 69, Pp. 610–618, 2017.
T. Zhang, J. Zhang, Y. Zhang, And X. Zhong, “Experimental Study Of Aerodynamic Characteristics Of A Circulation Control Airfoil Using Plasma Jet,” *Aerospace Science And Technology*, Vol. 91, Pp. 12–20, 2019.
T. Zhang, H. Yan, And H. Dai, “Lift Enhancement Using Circulation Control By Synthetic Jets,” *Aerospace Science And Technology*, Vol. 17, No. 1, Pp. 39–45, 2012.

A. Pitital and R. Rajnish, “Large Eddy Simulation of NACA 0015 Airfoil with Synthetic Jets in Circulation Control,” *Aerospace Science and Technology*, Vol. 77, pp. 754–762, 2018.
] Rice, T. T., Taylor, K., & Amitay, M., “Pulse Modulation of Synthetic Jet Actuators for Control of Separation,” Physical Review Fluids, Vol. 6, pn. 093902, 2021.
Zhang, Y. & Zhong, X et al., “Lift Enhancement Based on Virtual Aerodynamic Shape Using A Dual Synthetic Jet Actuator,” *International Journal of Turbo & Jet-Engines*, 2022.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

کاربرد فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در پایش سلامت سازه‌های مهندسی: رویکردها، چالش‌ها و چشم‌انداز آینده

محمدعلی نصیریان (نویسنده مسئول)[1]

[1] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران Alinasirian@yahoo.com

چکیده

ظهور فناوری‌های هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در سال‌های اخیر موجب تحول گسترده در روش‌های تحلیل، طراحی و پایش سیستم‌های مهندسی مکانیک شده است. هدف این مقاله بررسی نقش فناوری‌های نوین هوش مصنوعی در توسعه مهندسی مکانیک پیشرفته و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های پیش‌رو در این حوزه است. در این پژوهش، کاربرد روش‌های یادگیری ماشین(Machine Learning) ، یادگیری عمیق (Deep Learning) و شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks)در زمینه‌هایی شامل طراحی و بهینه‌سازی مواد مهندسی، تحلیل رفتار مکانیکی، پیش‌بینی خرابی و پایش سلامت سازه‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین نقش الگوریتم‌های پیشرفته پردازش داده، بینایی ماشین (Computer Vision) و دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) در ایجاد سیستم‌های مکانیکی هوشمند مورد تحلیل قرار می‌گیرد. نتایج بررسی مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ترکیب مدل‌های داده‌محور هوش مصنوعی با مدل‌های فیزیکی مهندسی می‌تواند موجب افزایش دقت پیش‌بینی، کاهش هزینه‌های آزمایشگاهی، بهبود قابلیت اطمینان سیستم‌ها و توسعه روش‌های نگهداری پیش‌بینانه شود. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، چالش‌هایی همچون نیاز به داده‌های باکیفیت، تفسیرپذیری مدل‌های هوش مصنوعی، تعمیم‌پذیری نتایج و ارتباط مؤثر بین دانش مکانیک و علوم داده همچنان از موانع اصلی توسعه این فناوری محسوب می‌شوند. بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی آینده، نقش مهمی در حرکت مهندسی مکانیک به سمت سیستم‌های هوشمند، خودتشخیص‌دهنده و پایدار ایفا خواهد کرد.

واژه‌های کلیدی:

هوش مصنوعی، مهندسی مکانیک هوشمند، یادگیری عمیق، مواد کامپوزیتی، پایش سلامت سازه

۱. مقدمه

۱-۱. اهمیت و ضرورت استفاده از هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

مهندسی مکانیک به عنوان یکی از گسترده‌ترین شاخه‌های مهندسی، همواره نقش اساسی در توسعه فناوری‌های صنعتی، طراحی تجهیزات، تولید محصولات پیشرفته و بهبود عملکرد سامانه‌های مهندسی داشته است. افزایش پیچیدگی سیستم‌های مکانیکی، نیاز به کاهش هزینه‌های طراحی و ساخت، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و ضرورت تصمیم‌گیری سریع و دقیق، موجب شده است که روش‌های سنتی تحلیل و طراحی به تنهایی پاسخگوی نیازهای صنایع مدرن نباشند. در این شرایط، فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) به عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های راهبردی قرن حاضر، فرصت جدیدی برای تحول در علوم و مهندسی ایجاد کرده‌اند.

هوش مصنوعی با قابلیت یادگیری از داده‌ها، شناسایی الگوهای پیچیده و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق، توانسته است بسیاری از فرآیندهای مهندسی را از حالت مبتنی بر تجربه و محاسبات صرفاً تحلیلی به سمت روش‌های هوشمند و داده‌محور هدایت کند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین(Machine Learning) ، یادگیری عمیق (Deep Learning)، شبکه‌های عصبی مصنوعی (Artificial Neural Networks) و روش‌های ترکیبی مبتنی بر مدل‌های فیزیکی و داده‌ای، امروزه در بسیاری از حوزه‌های مهندسی مکانیک مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک، توانایی پردازش حجم وسیعی از اطلاعات حاصل از شبیه‌سازی‌های عددی، آزمایش‌های تجربی و سامانه‌های پایش وضعیت است. در گذشته، تحلیل رفتار مکانیکی سازه‌ها و مواد عمدتاً بر اساس مدل‌های ریاضی، روابط تجربی و روش‌های عددی مانند روش اجزای محدود (Finite Element Method) انجام می‌شد. اگرچه این روش‌ها همچنان ابزارهای قدرتمندی محسوب می‌شوند، اما در مسائل پیچیده دارای عدم قطعیت، رفتارهای غیرخطی و سیستم‌هایی با حجم زیاد داده، محدودیت‌هایی دارند. استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند با استخراج روابط پنهان میان پارامترهای ورودی و خروجی، سرعت و دقت تحلیل‌های مهندسی را افزایش دهد.

در سال‌های اخیر، کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک حوزه‌های متنوعی را شامل شده است. در طراحی مهندسی، الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند برای دستیابی به طرح‌های سبک‌تر، مقاوم‌تر و کم‌هزینه‌تر استفاده می‌شوند. در علم مواد، روش‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی خواص مکانیکی، انتخاب ترکیب مواد و توسعه مواد پیشرفته به کار گرفته شده‌اند. در حوزه تولید، این فناوری امکان کنترل هوشمند فرآیندها، تشخیص عیوب تولیدی و افزایش بهره‌وری خطوط صنعتی را فراهم کرده است. همچنین در زمینه نگهداری تجهیزات، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با تحلیل داده‌های عملکردی، امکان پیش‌بینی خرابی و اجرای تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance) را ایجاد کرده‌اند.

یکی از حوزه‌های مهم و رو به رشد، استفاده از هوش مصنوعی در پایش سلامت سازه‌ها (Structural Health Monitoring) است. در این حوزه، داده‌های حاصل از حسگرها، آزمون‌های غیرمخرب، تصاویر و سیگنال‌های ارتعاشی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند تحلیل می‌شوند تا آسیب‌های احتمالی در مراحل اولیه شناسایی شوند. این موضوع به ویژه در سازه‌های پیشرفته مانند سازه‌های کامپوزیتی، تجهیزات هوافضایی، توربین‌های بادی و سامانه‌های مکانیکی حساس اهمیت زیادی دارد. همچنین ظهور مفاهیمی مانند دوقلوی دیجیتال(Digital Twin) ،هوش مصنوعی توضیح‌پذیر (Explainable Artificial Intelligence) و مدل‌های فیزیک‌محور هوشمند (Physics-Informed Artificial Intelligence)مسیر جدیدی را برای ایجاد نسل آینده سیستم‌های مکانیکی فراهم کرده است. در این رویکردها، مدل‌های فیزیکی مهندسی با داده‌های واقعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی ترکیب می‌شوند تا سیستم‌هایی ایجاد شوند که قادر به پایش، پیش‌بینی و تصمیم‌گیری مستقل باشند.

بنابراین، بررسی نقش هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک پیشرفته، نه تنها از دیدگاه علمی اهمیت دارد، بلکه از نظر صنعتی و فناوری نیز یک ضرورت محسوب می‌شود. شناخت ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های توسعه این فناوری می‌تواند زمینه‌ساز حرکت به سمت مهندسی مکانیک هوشمند و نسل جدید صنایع مبتنی بر داده باشد.

۲-۱. چالش‌های روش‌های سنتی در تحلیل و طراحی سیستم‌های مکانیکی

در دهه‌های گذشته، طراحی، تحلیل و ارزیابی عملکرد سیستم‌های مکانیکی عمدتاً بر پایه مدل‌های تحلیلی، روش‌های عددی و آزمایش‌های تجربی انجام شده است. روش‌هایی مانند تحلیل تنش و کرنش، مکانیک شکست، دینامیک سازه‌ها، روش اجزای محدود(Finite Element Method) ، دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics)و آزمون‌های استاندارد آزمایشگاهی، همچنان از ابزارهای اصلی مهندسان مکانیک محسوب می‌شوند. این روش‌ها در بسیاری از مسائل مهندسی نتایج قابل قبولی ارائه می‌کنند، اما با افزایش پیچیدگی سامانه‌های صنعتی، محدودیت‌های آن‌ها بیش از گذشته آشکار شده است.

یکی از مهم‌ترین چالش‌های روش‌های کلاسیک، وابستگی آن‌ها به مدل‌های ریاضی و فرضیات ساده‌کننده است. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، رفتار واقعی سیستم‌ها تحت تأثیر عوامل متعددی مانند تغییرات خواص مواد، شرایط محیطی، خطاهای ساخت، بارگذاری‌های متغیر و عدم قطعیت‌های عملیاتی قرار دارد. مدل‌سازی دقیق تمامی این عوامل در قالب روابط ریاضی، اغلب دشوار یا حتی غیرممکن است و می‌تواند موجب ایجاد اختلاف میان نتایج شبیه‌سازی و عملکرد واقعی تجهیزات شود.

از سوی دیگر، توسعه مواد مهندسی جدید، به‌ویژه مواد کامپوزیتی پیشرفته، آلیاژهای سبک و مواد چندعملکردی، باعث شده است رفتار مکانیکی بسیاری از قطعات از حالت خطی و همگن خارج شود. برای مثال، در سازه‌های کامپوزیتی ممکن است آسیب‌هایی مانند ترک ماتریس، جداشدگی بین‌لایه‌ای، شکست الیاف و آسیب‌های ناشی از ضربه بدون ایجاد تغییرات ظاهری قابل توجه در سطح قطعه به وجود آیند. شناسایی این نوع آسیب‌ها با استفاده از روش‌های سنتی، نیازمند انجام آزمون‌های غیرمخرب متعدد، تجهیزات تخصصی و صرف زمان و هزینه قابل توجه است.

در حوزه طراحی مهندسی نیز افزایش تعداد پارامترهای طراحی، محدودیت‌های عملکردی و نیاز به بهینه‌سازی هم‌زمان چندین هدف، موجب افزایش پیچیدگی فرآیند تصمیم‌گیری شده است. روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی در مسائل با ابعاد بالا معمولاً با افزایش زمان محاسبات، احتمال گرفتار شدن در بهینه‌های محلی و کاهش کارایی مواجه می‌شوند. در مقابل، الگوریتم‌های هوشمند قادرند با جستجوی مؤثر در فضای طراحی، راهکارهای مناسب‌تری برای مسائل چندهدفه و غیرخطی ارائه دهند.

یکی دیگر از چالش‌های مهم در صنایع مدرن، مدیریت حجم عظیمی از داده‌های تولیدشده توسط حسگرها، سامانه‌های پایش وضعیت، تجهیزات اینترنت اشیاء صنعتی (Industrial Internet of Things) و خطوط تولید هوشمند است. این داده‌ها اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت عملکرد تجهیزات، روند تخریب، کیفیت تولید و شرایط بهره‌برداری در اختیار مهندسان قرار می‌دهند، اما تحلیل آن‌ها با روش‌های سنتی بسیار زمان‌بر بوده و در بسیاری از موارد امکان استخراج روابط پیچیده میان متغیرها وجود ندارد. در چنین شرایطی، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با قابلیت یادگیری از داده‌ها و کشف الگوهای پنهان، ابزار مناسبی برای تبدیل داده‌های خام به اطلاعات قابل استفاده در تصمیم‌گیری مهندسی محسوب می‌شوند.

علاوه بر این، افزایش اهمیت مفاهیمی مانند نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه(Predictive Maintenance) ، پایش سلامت سازه‌ها(Structural Health Monitoring) ، کارخانه‌های هوشمند (Smart Manufacturing) و دوقلوی دیجیتال(Digital Twin) ، نیازمند روش‌هایی است که بتوانند علاوه بر تحلیل وضعیت فعلی تجهیزات، رفتار آینده آن‌ها را نیز پیش‌بینی کنند. این قابلیت در بسیاری از روش‌های سنتی به‌صورت محدود وجود دارد، در حالی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از داده‌های تاریخی و اطلاعات برخط، امکان پیش‌بینی خرابی، تخمین عمر باقی‌مانده تجهیزات و ارائه راهکارهای بهینه برای مدیریت دارایی‌های صنعتی را فراهم می‌کنند.

با توجه به این چالش‌ها، استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی دیگر صرفاً یک گزینه پژوهشی نیست، بلکه به یکی از الزامات توسعه مهندسی مکانیک در عصر صنعت هوشمند تبدیل شده است. ترکیب روش‌های کلاسیک مهندسی با مدل‌های داده‌محور، افق جدیدی را در تحلیل، طراحی، پایش و بهره‌برداری از سامانه‌های مکانیکی گشوده است و انتظار می‌رود در سال‌های آینده، این همگرایی به یکی از مهم‌ترین محورهای پژوهش و توسعه در مهندسی مکانیک تبدیل شود.

۳-۱. هدف و ساختار مقاله

گسترش روزافزون فناوری‌های هوش مصنوعی و نفوذ آن در حوزه‌های مختلف مهندسی، ضرورت بازنگری در روش‌های سنتی تحلیل، طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های مکانیکی را بیش از پیش آشکار ساخته است. اگرچه در سال‌های اخیر پژوهش‌های متعددی در زمینه کاربرد الگوریتم‌های هوشمند در شاخه‌های مختلف مهندسی مکانیک منتشر شده است، اما بسیاری از این مطالعات تنها بر یک حوزه خاص مانند طراحی، تولید، کنترل، پایش سلامت سازه یا نگهداری و تعمیرات تمرکز داشته‌اند و کمتر به بررسی جامع نقش هوش مصنوعی در تمامی مراحل چرخه عمر سیستم‌های مکانیکی پرداخته‌اند. همچنین، تحولات سریع فناوری‌هایی نظیر یادگیری عمیق، بینایی ماشین، دوقلوی دیجیتال و مدل‌های فیزیک‌محور هوشمند، ضرورت ارائه یک دیدگاه یکپارچه و به‌روز را در این زمینه دوچندان کرده است. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل نقش هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی در توسعه مهندسی مکانیک پیشرفته است. در این راستا، مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی و بهینه‌سازی قطعات و سامانه‌های مکانیکی، توسعه مواد مهندسی به‌ویژه مواد کامپوزیتی، تحلیل رفتار مکانیکی، پایش سلامت سازه‌ها، نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه و ایجاد سامانه‌های هوشمند مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین، چالش‌های فنی، علمی و اجرایی به‌کارگیری این فناوری در صنایع مختلف و فرصت‌های پیش‌روی پژوهشگران و صنعتگران برای توسعه نسل آینده سامانه‌های مکانیکی تحلیل می‌شود.

ارزش افزوده این مقاله در ارائه یک دیدگاه جامع نسبت به کاربردهای هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک و تبیین ارتباط میان فناوری‌های نوظهوری همچون یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، بینایی ماشین، دوقلوی دیجیتال و سامانه‌های پایش سلامت سازه‌ها است. برخلاف بسیاری از مطالعات که هر یک به صورت مجزا به یکی از این فناوری‌ها پرداخته‌اند، در این مقاله تلاش شده است تصویری منسجم از هم‌افزایی این فناوری‌ها و نقش آن‌ها در حرکت به سوی مهندسی مکانیک هوشمند ارائه شود. این رویکرد می‌تواند علاوه بر استفاده پژوهشگران، برای متخصصان صنعت نیز در شناسایی مسیرهای آینده توسعه فناوری‌های هوشمند سودمند باشد.

ساختار مقاله نیز به گونه‌ای تنظیم شده است که پس از مقدمه، ابتدا کاربردهای هوش مصنوعی در حوزه‌های مختلف مهندسی مکانیک معرفی می‌شود. سپس نقش این فناوری در طراحی مواد کامپوزیتی و پایش سلامت سازه‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، مهم‌ترین چالش‌ها و فرصت‌های توسعه هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک تحلیل شده و در پایان، جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده ارائه می‌شود.

۲-هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

۲-۱. مفاهیم و فناوری‌های هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

هوش مصنوعی (Artificial Intelligence: AI) به مجموعه‌ای از روش‌ها و الگوریتم‌های محاسباتی اطلاق می‌شود که قادرند فرآیندهایی نظیر یادگیری، استدلال، تصمیم‌گیری، تشخیص الگو و حل مسئله را با الهام از توانایی‌های شناختی انسان انجام دهند. پیشرفت سریع فناوری‌های پردازشی، توسعه سامانه‌های جمع‌آوری داده و افزایش توان محاسباتی رایانه‌ها، موجب شده است که هوش مصنوعی از یک حوزه صرفاً دانشگاهی به یکی از فناوری‌های کلیدی در صنایع مختلف، به‌ویژه مهندسی مکانیک، تبدیل شود.(Russell & Norvig, 2021)

در مهندسی مکانیک، داده‌های حاصل از شبیه‌سازی‌های عددی، آزمون‌های آزمایشگاهی، حسگرهای هوشمند، سامانه‌های پایش وضعیت و خطوط تولید صنعتی، حجم بسیار بزرگی از اطلاعات را تولید می‌کنند. تحلیل این داده‌ها با روش‌های کلاسیک معمولاً زمان‌بر بوده و در بسیاری از موارد قادر به استخراج روابط غیرخطی

و پیچیده میان متغیرها نیست. الگوریتم‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از قابلیت یادگیری از داده‌ها، امکان مدل‌سازی رفتار سیستم‌های پیچیده و ارائه پیش‌بینی‌های دقیق را فراهم می‌کنند.(Goodfellow et al., 2016)

امروزه هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک تنها به یک فناوری محدود نمی‌شود، بلکه مجموعه‌ای از روش‌های مکمل را در بر می‌گیرد که هر یک متناسب با نوع مسئله مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین این فناوری‌ها عبارت‌اند از یادگیری ماشین(Machine Learning) ، یادگیری عمیق(Deep Learning) ، بینایی ماشین (Computer Vision)، یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) و دوقلوی دیجیتال .(Digital Twin) هر یک از این فناوری‌ها قابلیت‌های متفاوتی در تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی رفتار سیستم‌ها، کنترل فرآیندها و تصمیم‌گیری هوشمند دارند و در سال‌های اخیر نقش مهمی در تحول مهندسی مکانیک ایفا کرده‌اند.(Zhang et al., 2024)

یادگیری ماشین یکی از پرکاربردترین شاخه‌های هوش مصنوعی است که در آن الگوریتم‌ها بدون برنامه‌نویسی صریح، از داده‌های موجود الگوهای پنهان را استخراج کرده و برای پیش‌بینی یا طبقه‌بندی داده‌های جدید مورد استفاده قرار می‌گیرند. این روش در پیش‌بینی خواص مواد، تحلیل خرابی تجهیزات، کنترل کیفیت، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و پایش سلامت سازه‌ها کاربرد گسترده‌ای یافته است.(Bishop, 2006)

با افزایش حجم داده‌های تصویری و سیگنال‌های پیچیده، یادگیری عمیق به عنوان نسل جدید الگوریتم‌های هوشمند معرفی شد. شبکه‌های عصبی عمیق، به‌ویژه شبکه‌های عصبی کانولوشنی(Convolutional Neural Networks: CNN) ، قادرند ویژگی‌های مؤثر را بدون نیاز به استخراج دستی از داده‌ها شناسایی کنند. این قابلیت موجب شده است که دقت تشخیص آسیب در تصاویر حاصل از آزمون‌های غیرمخرب، تصاویر حرارتی، اسکن‌های اولتراسونیک و داده‌های ارتعاشی به طور قابل توجهی افزایش یابد.(LeCun et al., 2015)

یکی دیگر از فناوری‌های مهم، بینایی ماشین است که با ترکیب پردازش تصویر و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان تحلیل خودکار تصاویر صنعتی را فراهم می‌کند. این فناوری در بازرسی خطوط تولید، تشخیص ترک، اندازه‌گیری ابعادی قطعات، کنترل کیفیت محصولات و شناسایی عیوب سطحی و زیرسطحی کاربرد فراوانی دارد. استفاده از بینایی ماشین علاوه بر افزایش سرعت بازرسی، موجب کاهش خطاهای انسانی و افزایش دقت فرآیند کنترل کیفیت می‌شود.(Szeliski, 2022)

در سال‌های اخیر، مفهوم دوقلوی دیجیتال به عنوان یکی از پیشرفته‌ترین فناوری‌های هوشمند در مهندسی مکانیک مطرح شده است. دوقلوی دیجیتال یک مدل مجازی پویا از یک تجهیز یا سامانه واقعی است که به صورت مستمر با داده‌های واقعی به‌روزرسانی می‌شود. ترکیب دوقلوی دیجیتال با الگوریتم‌های هوش مصنوعی امکان پیش‌بینی خرابی، برآورد عمر باقی‌مانده، بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات و مدیریت هوشمند دارایی‌های صنعتی را فراهم می‌کند.(Tao et al., 2022)

بررسی روند توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی نشان می‌دهد که این فناوری‌ها به جای جایگزینی روش‌های کلاسیک مهندسی، در حال تکمیل آن‌ها هستند. امروزه بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که ترکیب مدل‌های فیزیکی، روش‌های عددی و الگوریتم‌های داده‌محور، مؤثرترین راهکار برای حل مسائل پیچیده مهندسی مکانیک محسوب می‌شود. این رویکرد که با عنوان **هوش مصنوعی فیزیک‌محور (Physics-Informed Artificial Intelligence)** شناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین مسیرهای تحقیقاتی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود و انتظار می‌رود نقش آن در توسعه نسل آینده سامانه‌های مکانیکی هوشمند به طور چشمگیری افزایش یابد.

پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی نشان داده است که مدل‌های یادگیری عمیق قادرند روابط پیچیده میان داده‌های ورودی و پاسخ‌های مهندسی را بدون نیاز به تعریف دستی ویژگی‌ها استخراج کنند. این قابلیت، زمینه استفاده گسترده از شبکه‌های عصبی عمیق در مسائل مکانیک جامدات، کنترل، طراحی مهندسی و تحلیل رفتار مواد را فراهم کرده است.(LeCun et al., 2015; Goodfellow et al., 2016; Wang et al., 2022)

جدول ۱. مقایسه مهم‌ترین فناوری‌های هوش مصنوعی و کاربرد آن‌ها در مهندسی مکانیک

TABLE XI. فناوری	TABLE XII. مهم‌ترین کاربردها	TABLE XIII. مزایا	TABLE XIV. محدودیت‌ها
TABLE XV. یادگیری ماشین(ML)	TABLE XVI. پیش‌بینی خرابی، تحلیل داده‌ها، کنترل کیفیت	TABLE XVII. سرعت مناسب، نیاز کمتر به داده	TABLE XVIII. وابستگی به استخراج ویژگی
TABLE XIX. یادگیری عمیق(DL)	TABLE XX. تشخیص آسیب، تحلیل تصاویر، پردازش سیگنال	TABLE XXI. دقت بسیار بالا، استخراج خودکار ویژگی	TABLE XXII. نیاز به داده و توان پردازشی زیاد
TABLE XXIII. بینایی ماشین(CV)	TABLE XXIV. بازرسی قطعات، کنترل کیفیت، تشخیص ترک	TABLE XXV. کاهش خطای انسانی، سرعت بالا	TABLE XXVI. وابستگی به کیفیت تصاویر
TABLE XXVII. یادگیری تقویتی(RL)	TABLE XXVIII. کنترل ربات‌ها، بهینه‌سازی فرآیندها	TABLE XXIX. تصمیم‌گیری هوشمند	TABLE XXX. زمان آموزش نسبتاً زیاد
TABLE XXXI. دوقلوی دیجیتال(DT)	TABLE XXXII. پایش سلامت، پیش‌بینی خرابی، مدیریت دارایی	TABLE XXXIII. پایش بلادرنگ، تصمیم‌گیری پیش‌بینانه	TABLE XXXIV. نیاز به زیرساخت دیجیتال و داده‌های برخط

۲-۲. کاربردهای هوش مصنوعی در شاخه‌های مختلف مهندسی مکانیک

گسترش فناوری‌های هوش مصنوعی در سال‌های اخیر موجب شده است که این فناوری از یک ابزار محاسباتی صرف به یکی از ارکان اصلی تحول دیجیتال در مهندسی مکانیک تبدیل شود. امروزه بسیاری از فرآیندهایی که در گذشته مبتنی بر تجربه مهندسان، تحلیل‌های زمان‌بر یا آزمون و خطا بودند، با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند با سرعت، دقت و قابلیت اطمینان بیشتری انجام می‌شوند. این تحول نه تنها موجب افزایش بهره‌وری صنایع شده است، بلکه مسیر توسعه سامانه‌های مکانیکی هوشمند و خودکار را نیز هموار ساخته است.(Russell & Norvig, 2021)

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی، **طراحی و بهینه‌سازی قطعات مکانیکی** است. در روش‌های سنتی، طراحی قطعات معمولاً بر پایه تحلیل‌های عددی، تجربه مهندسان و انجام آزمون‌های مکرر صورت می‌گرفت. با توسعه الگوریتم‌های یادگیری ماشین و بهینه‌سازی هوشمند، امکان بررسی هم‌زمان هزاران ترکیب طراحی، تحلیل اثر متغیرهای مختلف و انتخاب بهترین گزینه با توجه به معیارهایی نظیر وزن، استحکام، هزینه تولید و قابلیت ساخت فراهم شده است. این موضوع به‌ویژه در طراحی قطعات هوافضا، خودرو و تجهیزات انرژی اهمیت فراوانی دارد.(Deb et al., 2023)

در حوزه **علم مواد و توسعه مواد مهندسی** نیز هوش مصنوعی نقش چشمگیری ایفا می‌کند. امروزه از الگوریتم‌های داده‌محور برای پیش‌بینی خواص مکانیکی، رفتار حرارتی، مقاومت به خستگی، مقاومت به خوردگی و عملکرد مواد نوین استفاده می‌شود. در مورد مواد کامپوزیتی، الگوریتم‌های هوشمند قادرند اثر پارامترهایی مانند نوع الیاف، جهت‌گیری لایه‌ها، نوع رزین، درصد حجمی تقویت‌کننده و شرایط فرآیند ساخت را بر خواص نهایی قطعه پیش‌بینی کنند. این قابلیت موجب کاهش تعداد آزمایش‌های پرهزینه و تسریع فرآیند توسعه مواد جدید شده است.(Agrawal & Choudhary, 2025)

تحلیل رفتار مکانیکی و پیش‌بینی شکست از دیگر زمینه‌هایی است که هوش مصنوعی در آن عملکرد قابل توجهی داشته است. مدل‌های یادگیری ماشین با استفاده از داده‌های حاصل از شبیه‌سازی‌های اجزای محدود و نتایج آزمایشگاهی، می‌توانند رفتار غیرخطی مواد، آغاز ترک، رشد آسیب، تغییرات تنش و کرنش و حتی عمر خستگی قطعات را با دقت مناسبی پیش‌بینی کنند. این رویکرد به‌ویژه در مسائلی که مدل‌سازی دقیق رفتار مواد دشوار است، می‌تواند مکمل روش‌های عددی کلاسیک باشد.(Liu et al., 2024)

در **فرآیندهای تولید و ساخت هوشمند**، هوش مصنوعی کاربردهای متنوعی از جمله کنترل کیفیت، تنظیم پارامترهای ماشین‌آلات، تشخیص عیوب تولیدی، بهینه‌سازی مصرف انرژی و برنامه‌ریزی تولید دارد. در فناوری‌های ساخت افزایشی(Additive Manufacturing) ، الگوریتم‌های هوشمند قادرند با تحلیل داده‌های لحظه‌ای فرآیند چاپ، عیوب احتمالی را شناسایی کرده و پارامترهای فرآیند را به صورت خودکار اصلاح کنند. این موضوع موجب کاهش ضایعات، افزایش کیفیت قطعات و بهبود بهره‌وری خطوط تولید می‌شود.(Ngo et al., 2023)

یکی دیگر از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی، **نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)** است. در این رویکرد، داده‌های حاصل از حسگرهای ارتعاش، دما، فشار، جریان الکتریکی و صدا به صورت پیوسته تحلیل شده و پیش از وقوع خرابی، علائم اولیه نقص شناسایی می‌شود. در نتیجه، تعمیرات بر اساس وضعیت واقعی تجهیزات برنامه‌ریزی شده و از توقف‌های ناگهانی، افزایش هزینه‌های تعمیر و کاهش قابلیت اطمینان سیستم جلوگیری می‌شود (Jardine et al., 2022).

در سال‌های اخیر، **پایش سلامت سازه‌ها (Structural Health Monitoring)** به یکی از مهم‌ترین زمینه‌های کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک تبدیل شده است. در این حوزه، داده‌های حاصل از آزمون‌های غیرمخرب، حسگرهای نصب‌شده بر روی سازه، تصاویر حرارتی، سیگنال‌های اولتراسونیک و داده‌های ارتعاشی با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق تحلیل می‌شوند تا محل، نوع و شدت آسیب با دقت بالا شناسایی شود. این فناوری به‌ویژه در سازه‌های کامپوزیتی، مخازن تحت فشار، پره‌های توربین بادی و قطعات هوافضایی اهمیت فراوانی یافته است.(Su et al., 2025)

در کنار این کاربردها، توسعه **دوقلوی دیجیتال (Digital Twin)** افق جدیدی را در مهندسی مکانیک گشوده است. در این فناوری، مدل عددی یک تجهیز به صورت پیوسته با داده‌های واقعی به‌روزرسانی شده و با کمک الگوریتم‌های هوش مصنوعی، وضعیت فعلی و رفتار آینده سیستم پیش‌بینی می‌شود. ترکیب دوقلوی دیجیتال با اینترنت اشیاء صنعتی و رایانش ابری، امکان مدیریت هوشمند تجهیزات، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش طول عمر دارایی‌های صنعتی را فراهم کرده است (Tao et al., 2022).

بررسی مطالعات منتشرشده در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که موفقیت کاربردهای هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک، بیش از هر چیز به کیفیت داده‌های آموزشی، انتخاب الگوریتم مناسب و تلفیق دانش مهندسی با علوم داده وابسته است. به همین دلیل، رویکردهای ترکیبی که مدل‌های فیزیکی را با الگوریتم‌های یادگیری ماشین ادغام می‌کنند، به عنوان مسیر آینده این حوزه شناخته می‌شوند و انتظار می‌رود در نسل آینده سامانه‌های مکانیکی نقش محوری ایفا کنند.

جدول ۲. مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در شاخه‌های مختلف مهندسی مکانیک

TABLE XXXV. حوزه کاربرد	TABLE XXXVI. فناوری‌های هوش مصنوعی	TABLE XXXVII. مهم‌ترین دستاوردها
TABLE XXXVIII. طراحی قطعات	TABLE XXXIX. ML، الگوریتم‌های بهینه‌سازی	TABLE XL. کاهش وزن، افزایش استحکام، کاهش هزینه
TABLE XLI. مواد مهندسی	TABLE XLII. ML، DL	TABLE XLIII. پیش‌بینی خواص مواد و بهینه‌سازی ترکیب

TABLE XLIV.	تحلیل شکست	TABLE XLV.	DL ،ANN	TABLE XLVI.	پیش‌بینی آغاز و رشد ترک، عمر خستگی
TABLE XLVII.	ساخت هوشمند	TABLE XLVIII.	RL ،Computer Vision	TABLE XLIX.	کنترل کیفیت و بهینه‌سازی فرآیند
TABLE L.	پایش سلامت سازه	TABLE LI.	CNN، ViT، Transfer Learning	TABLE LII.	تشخیص و طبقه‌بندی آسیب
TABLE LIII.	نگهداری پیش‌بینانه	TABLE LIV.	LSTM ،ML	TABLE LV.	پیش‌بینی خرابی تجهیزات
TABLE LVI.	دوقلوی دیجیتال	TABLE LVII.	AI + IoT + FEM	TABLE LVIII.	پایش بلادرنگ و پیش‌بینی عملکرد

۳-کاربرد هوش مصنوعی در طراحی مواد کامپوزیتی و پایش سلامت سازه‌ها

۳-۱. هوش مصنوعی در طراحی و توسعه مواد کامپوزیتی

مواد کامپوزیتی به دلیل قابلیت دستیابی هم‌زمان به استحکام بالا، وزن کم، مقاومت مناسب در برابر خوردگی و امکان طراحی خواص مکانیکی متناسب با نیازهای کاربردی، به یکی از مهم‌ترین مواد مهندسی در صنایع هوافضا، خودروسازی، انرژی، تجهیزات دریایی و سامانه‌های پیشرفته تبدیل شده‌اند. در میان این مواد، کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن (Carbon Fiber Reinforced Polymer: CFRP) به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت خستگی مناسب، جایگاه ویژه‌ای در طراحی سازه‌های سبک دارند. با این حال، فرآیند طراحی این مواد به دلیل وابستگی هم‌زمان به پارامترهای متعددی مانند نوع الیاف، نوع رزین، توالی لایه‌چینی، زاویه قرارگیری الیاف، کسر حجمی الیاف و شرایط فرآیند ساخت، بسیار پیچیده است و استفاده از روش‌های سنتی به تنهایی پاسخگوی این پیچیدگی نیست .

در گذشته، توسعه یک کامپوزیت جدید مستلزم انجام تعداد زیادی آزمایش تجربی و شبیه‌سازی عددی بود که علاوه بر هزینه بالا، زمان قابل توجهی نیز نیاز داشت. امروزه، هوش مصنوعی این روند را متحول کرده است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین قادرند با تحلیل داده‌های حاصل از آزمایش‌ها و شبیه‌سازی‌ها، رابطه میان ریزساختار، فرآیند ساخت و خواص نهایی ماده را استخراج کرده و عملکرد مواد جدید را پیش از ساخت پیش‌بینی کنند. این رویکرد که با عنوان **Materials Informatics**شناخته می‌شود، به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی در علم مواد تبدیل شده و نقش مهمی در کاهش زمان توسعه مواد مهندسی ایفا می‌کند .

یکی از مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی کامپوزیت‌ها، **پیش‌بینی خواص مکانیکی** است. در این کاربرد، پارامترهایی نظیر نوع الیاف، مدول الاستیسیته، نوع ماتریس، درصد حجمی تقویت‌کننده، ضخامت لایه‌ها و آرایش لایه‌چینی به عنوان متغیرهای ورودی در اختیار مدل قرار گرفته و خواصی مانند استحکام کششی، مدول خمشی، مقاومت فشاری، مقاومت ضربه‌ای و عمر خستگی به عنوان خروجی پیش‌بینی می‌شوند. مطالعات اخیر نشان داده‌اند که مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق و الگوریتم‌های تقویتی، در بسیاری از موارد دقتی نزدیک به نتایج آزمایشگاهی دارند و می‌توانند تعداد آزمایش‌های موردنیاز را به‌طور قابل توجهی کاهش دهند .استفاده از روش‌های داده‌محور در علم مواد، امکان ایجاد ارتباط میان پارامترهای ساختاری، فرآیند تولید و خواص نهایی مواد را فراهم کرده است. این رویکرد که با عنوان انفورماتیک مواد (Materials Informatics) شناخته می‌شود، یکی از مسیرهای نوین برای کاهش زمان توسعه مواد مهندسی محسوب می‌شود.(Ramprasad et al., 2021)

یکی دیگر از کاربردهای مهم، **بهینه‌سازی آرایش لایه‌ها (Lay-up Optimization)** است. انتخاب زاویه قرارگیری الیاف و ترتیب لایه‌ها، تأثیر مستقیمی بر رفتار مکانیکی، مقاومت در برابر کمانش، جذب انرژی و مقاومت ضربه‌ای کامپوزیت‌ها دارد. روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک معمولاً با افزایش تعداد متغیرهای طراحی، زمان محاسباتی زیادی نیاز دارند؛ در حالی که الگوریتم‌های هوش مصنوعی مانند الگوریتم‌های تکاملی، شبکه‌های عصبی و یادگیری تقویتی می‌توانند فضای طراحی را با سرعت بیشتری جستجو کرده و ترکیب‌هایی با عملکرد مکانیکی مطلوب‌تر ارائه دهند. این موضوع در طراحی سازه‌های هوافضایی و خودروهای سبک اهمیت ویژه‌ای دارد.

هوش مصنوعی علاوه بر طراحی ماده، در **بهینه‌سازی فرآیندهای ساخت کامپوزیت‌ها** نیز کاربرد گسترده‌ای یافته است. فرآیندهایی مانند قالب‌گیری انتقال رزین (Resin Transfer Molding: RTM)، لایه‌گذاری خودکار(Automated Fiber Placement: AFP) ، پیچش الیاف (Filament Winding) و ساخت افزایشی کامپوزیت‌ها، دارای پارامترهای فرآیندی متعددی هستند که بر کیفیت نهایی قطعه تأثیر می‌گذارند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین با تحلیل داده‌های فرآیند، می‌توانند پارامترهای بهینه تولید را پیشنهاد داده و احتمال ایجاد عیوبی مانند تخلخل، موج‌دار شدن الیاف و نواحی فاقد رزین را کاهش دهند.

از دیدگاه مهندسی مکانیک، یکی از مهم‌ترین مزایای هوش مصنوعی، **ایجاد ارتباط میان طراحی، ساخت و عملکرد نهایی قطعه** است. در گذشته، این سه مرحله عمدتاً به صورت مستقل تحلیل می‌شدند، اما امروزه مدل‌های هوشمند قادرند اثر تغییرات فرآیند ساخت را بر رفتار مکانیکی و حتی عمر بهره‌برداری قطعه پیش‌بینی کنند. این نگرش یکپارچه، زمینه را برای توسعه نسل جدید سامانه‌های طراحی هوشمند فراهم کرده است که در آن تصمیم‌گیری‌ها بر اساس تحلیل هم‌زمان داده‌های تجربی، مدل‌های عددی و الگوریتم‌های یادگیری انجام می‌شود.

جدول ۳. کاربردهای هوش مصنوعی در طراحی و توسعه مواد کامپوزیتی

TABLE LIX.	حوزه کاربرد	TABLE LX.	هدف استفاده از هوش مصنوعی	TABLE LXI.	مهم‌ترین مزیت
TABLE LXII.	انتخاب مواد	TABLE LXIII.	انتخاب بهترین ترکیب الیاف و ماتریس	TABLE LXIV.	کاهش زمان توسعه مواد
TABLE LXV.	پیش‌بینی خواص مکانیکی	TABLE LXVI.	برآورد استحکام، مدول، مقاومت ضربه‌ای و خستگی	TABLE LXVII.	کاهش تعداد آزمایش‌های تجربی
TABLE LXVIII.	بهینه‌سازی لایه‌چینی	TABLE LXIX.	تعیین زاویه و ترتیب لایه‌ها	TABLE LXX.	افزایش استحکام و کاهش وزن
TABLE LXXI.	بهینه‌سازی فرآیند ساخت	TABLE LXXII.	تنظیم پارامترهای تولید	TABLE LXXIII.	کاهش عیوب ساخت
TABLE LXXIV.	طراحی مواد نسل جدید	TABLE LXXV.	توسعه مواد هوشمند و چندعملکردی	TABLE LXXVI.	تسریع نوآوری در طراحی

۲-۳.کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل رفتار مکانیکی، پیش‌بینی آسیب و شکست مواد کامپوزیتی

تحلیل رفتار مکانیکی و پیش‌بینی شکست از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در مهندسی مکانیک و علم مواد محسوب می‌شود. در سازه‌های فلزی، رفتار مکانیکی معمولاً با دقت مناسبی توسط روابط کلاسیک مکانیک جامدات و مکانیک شکست قابل پیش‌بینی است، اما در مواد کامپوزیتی، به دلیل ناهمگنی ساختار، رفتار ناهمسانگرد، تعدد مکانیزم‌های آسیب و اندرکنش میان اجزای تشکیل‌دهنده، تحلیل رفتار مکانیکی با پیچیدگی بیشتری همراه است.(Daniel & Ishai, 2006)

در کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن(CFRP) ، عملکرد مکانیکی به پارامترهای متعددی از جمله نوع الیاف، نوع ماتریس، درصد حجمی الیاف، توالی لایه‌چینی، زاویه قرارگیری الیاف، کیفیت فرآیند ساخت و شرایط بارگذاری وابسته است. این وابستگی چندمتغیره سبب شده است که مدل‌سازی دقیق رفتار این مواد تنها با استفاده از روابط تحلیلی امکان‌پذیر نباشد. از این‌رو، پژوهشگران در سال‌های اخیر از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای مدل‌سازی رفتار غیرخطی و پیش‌بینی پاسخ مکانیکی کامپوزیت‌ها استفاده کرده‌اند.(Agrawal et al., 2023)

یکی از مهم‌ترین مزایای هوش مصنوعی، **یادگیری روابط پیچیده میان پارامترهای طراحی و پاسخ مکانیکی** است. در این روش، داده‌های حاصل از آزمایش‌های مکانیکی، شبیه‌سازی اجزای محدود و اندازه‌گیری‌های تجربی به عنوان داده‌های آموزشی در اختیار مدل قرار می‌گیرند و الگوریتم پس از آموزش قادر خواهد بود خواصی مانند تنش نهایی، کرنش شکست، سختی، مقاومت ضربه‌ای، جذب انرژی و عمر خستگی را برای نمونه‌های جدید پیش‌بینی کند. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که شبکه‌های عصبی عمیق و مدل‌های ترکیبی هوش مصنوعی در بسیاری از موارد خطای پیش‌بینی را نسبت به روش‌های تجربی و رگرسیونی کاهش داده‌اند (Liu et al., 2024).

یکی از چالش‌های اصلی در طراحی سازه‌های کامپوزیتی، **پیش‌بینی آغاز و رشد آسیب** است. برخلاف فلزات که معمولاً شکست از یک ترک غالب آغاز می‌شود، در کامپوزیت‌ها چندین مکانیزم آسیب ممکن است به صورت هم‌زمان یا متوالی رخ دهند. مهم‌ترین این آسیب‌ها شامل ترک ماتریس(Matrix Cracking) ، جداشدگی بین‌لایه‌ای(Delamination) ، شکست الیاف (Fiber Breakage) و جداشدگی فصل مشترک الیاف و ماتریس (Fiber–Matrix Debonding) هستند. هر یک از این آسیب‌ها تأثیر متفاوتی بر سختی، استحکام و عمر سازه دارند و تشخیص دقیق آن‌ها برای جلوگیری از شکست ناگهانی ضروری است(Soutis, 2005) . در سال‌های اخیر، مدل‌های یادگیری ماشین به عنوان ابزار مکمل روش‌های عددی برای پیش‌بینی آسیب در کامپوزیت‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. این مدل‌ها قادرند با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و شبیه‌سازی، روابط پیچیده میان شرایط بارگذاری، ساختار لایه‌ای و مکانیزم شکست را استخراج کنند(Yang et al., 2023) .

در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی توانسته است نقش مهمی در **تشخیص و طبقه‌بندی این مکانیزم‌های آسیب** ایفا کند. الگوریتم‌های یادگیری عمیق با تحلیل تصاویر میکروسکوپی، تصاویر توموگرافی رایانه‌ای(CT) ، تصاویر اولتراسونیک و داده‌های حرارتی، قادرند نوع آسیب و میزان گسترش آن را با دقت بالایی شناسایی کنند. همچنین، شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN) در تحلیل تصاویر حاصل از آزمون‌های غیرمخرب عملکرد قابل قبولی از خود نشان داده‌اند و در بسیاری از مطالعات، دقتی بیش از ۹۵ درصد برای طبقه‌بندی انواع آسیب گزارش شده است(Zhang et al., 2024) .

علاوه بر داده‌های تصویری، **داده‌های سیگنالی** نیز منبع ارزشمندی برای تحلیل رفتار مکانیکی هستند. سیگنال‌های انتشار آکوستیک(Acoustic Emission) ، ارتعاش، امواج لامب (Lamb Waves) و پاسخ‌های فرکانسی، اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت داخلی سازه در اختیار قرار می‌دهند. با استفاده از روش‌هایی مانند تبدیل موجک پیوسته(Continuous Wavelet Transform: CWT) ، این سیگنال‌ها به تصاویر قابل تحلیل تبدیل شده و سپس توسط شبکه‌های یادگیری عمیق پردازش می‌شوند. این رویکرد ضمن کاهش نیاز به استخراج دستی ویژگی‌ها، امکان تشخیص آسیب در مراحل اولیه را نیز فراهم می‌کند(Su et al., 2025) .

یکی از روندهای نوظهور، **ادغام مدل‌های اجزای محدود با الگوریتم‌های هوش مصنوعی** است. در این رویکرد، نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های عددی به عنوان داده آموزشی مورد استفاده قرار گرفته و مدل هوش مصنوعی قادر است پاسخ مکانیکی سازه را در شرایط مختلف بارگذاری با سرعتی بسیار بیشتر از تحلیل‌های عددی پیش‌بینی کند. این روش علاوه بر کاهش زمان محاسبات، امکان انجام تحلیل‌های بلادرنگ را نیز فراهم می‌سازد و به عنوان یکی از ارکان توسعه دوقلوی دیجیتال شناخته می‌شود(Tao et al., 2022) .

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، استفاده از هوش مصنوعی در تحلیل رفتار مکانیکی همچنان با چالش‌هایی همراه است. مهم‌ترین این چالش‌ها شامل محدود بودن داده‌های آزمایشگاهی استاندارد، هزینه بالای تولید داده‌های معتبر، کاهش قابلیت تعمیم مدل‌ها در شرایط بهره‌برداری واقعی و دشواری تفسیر تصمیمات مدل‌های یادگیری عمیق است. به همین دلیل، پژوهش‌های اخیر به سمت توسعه مدل‌های **Physics-Informed Artificial Intelligence**-حرکت کرده‌اند؛ مدل‌هایی که در آن‌ها دانش مکانیک، قوانین فیزیکی و داده‌های تجربی به صورت هم‌زمان در فرآیند یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتظار می‌رود این رویکرد، نسل آینده سامانه‌های پیش‌بینی رفتار و شکست مواد مهندسی را شکل دهد.

جدول ۴. مهم‌ترین کاربردهای هوش مصنوعی در تحلیل رفتار مکانیکی و پیش‌بینی آسیب کامپوزیت‌ها

TABLE LXXVII. حوزه کاربرد	TABLE LXXVIII. داده ورودی	TABLE LXXIX. الگوریتم‌های متداول	TABLE LXXX. خروجی
TABLE LXXXI. پیش‌بینی خواص مکانیکی	TABLE LXXXII. نتایج آزمون کشش، فشار و خمش	TABLE LXXXIII. ANN، XGBoost ،Random Forest	TABLE LXXXIV. استحکام، مدول، کرنش شکست
TABLE LXXXV. تشخیص آسیب	TABLE LXXXVI. تصاویرCT ، اولتراسونیک، ترموگرافی	TABLE LXXXVII. CNN، Vision Transformer	TABLE LXXXVIII. نوع و محل آسیب
TABLE LXXXIX. تحلیل سیگنال	TABLE XC. امواج لامب، Acoustic Emission، ارتعاش	TABLE XCI. CNN، LSTM، Autoencoder	TABLE XCII. تشخیص آسیب و شدت آن
TABLE XCIII. پیش‌بینی عمر	TABLE XCIV. داده‌های خستگی و بارگذاری	TABLE XCV. LSTM، GRU	TABLE XCVI. عمر باقی‌مانده (RUL)
TABLE XCVII. مدل‌سازی سریع	TABLE XCVIII. نتایج شبیه‌سازیFEM	TABLE XCIX. Deep Neural Network، PINN	TABLE C. پاسخ مکانیکی و رشد آسیب

۳-۳. کاربرد یادگیری عمیق در پایش سلامت سازه‌ها

پایش سلامت سازه‌ها (Structural Health Monitoring: SHM) یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک است که هدف آن، ارزیابی مستمر وضعیت سازه و شناسایی آسیب در مراحل اولیه پیش از وقوع شکست‌های بحرانی است. در سال‌های اخیر، افزایش استفاده از مواد کامپوزیتی در صنایع هوافضا، خودروسازی، انرژی بادی و تجهیزات دریایی، نیاز به سامانه‌های هوشمند پایش سلامت را بیش از گذشته آشکار کرده است. در این سازه‌ها، بسیاری از آسیب‌ها مانند دلامینیشن یا ترک‌های داخلی در مراحل اولیه با بازرسی چشمی قابل تشخیص نیستند و استفاده از روش‌های هوشمند ضروری است (Worden & Farrar, 2024).

در سامانه‌هایSHM ، داده‌ها معمولاً از حسگرهای مختلفی مانند حسگرهای انتشار آکوستیک(Acoustic Emission) ، امواج لامب(Lamb Waves) ، حسگرهای کرنش، ارتعاش، اولتراسونیک و ترموگرافی مادون قرمز جمع‌آوری می‌شوند. این داده‌ها حجم بسیار زیادی دارند و تحلیل آن‌ها با روش‌های سنتی علاوه بر زمان‌بر بودن، وابستگی زیادی به تجربه کارشناس دارد. استفاده از یادگیری عمیق این امکان را فراهم کرده است که ویژگی‌های مؤثر مستقیماً از داده‌های خام استخراج شوند و فرآیند تشخیص آسیب با دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.(Goodfellow et al., 2016)

در میان مدل‌های یادگیری عمیق، **شبکه‌های عصبی کانولوشنی (CNN)** بیشترین کاربرد را در تحلیل تصاویر حاصل از آزمون‌های غیرمخرب و تصاویر تبدیل‌شده از سیگنال‌ها دارند. در بسیاری از مطالعات، سیگنال‌های امواج لامب یا انتشار آکوستیک با استفاده از **تبدیل موجک پیوسته (CWT)** به تصاویر اسکالوگرام تبدیل شده و سپس توسط CNN طبقه‌بندی می‌شوند. این روش موجب افزایش دقت تشخیص نوع آسیب، کاهش نیاز به استخراج دستی ویژگی‌ها و بهبود قابلیت تعمیم مدل شده است.(Su et al., 2025) . روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق، به‌ویژه شبکه‌هایCNN ، در سال‌های اخیر برای تحلیل داده‌های حاصل از روش‌های غیرمخرب مانند امواج لامب، انتشار آکوستیک و تصاویر حرارتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند و توانایی بالایی در استخراج ویژگی‌های آسیب نشان داده‌اند(Bao et al., 2022) .

در سال‌های اخیر، **Vision Transformer (ViT)**نیز به عنوان نسل جدید شبکه‌های بینایی ماشین معرفی شده است. برخلاف CNN که بیشتر بر ویژگی‌های محلی تمرکز دارد، ViTقادر است روابط سراسری میان بخش‌های مختلف تصویر را نیز تحلیل کند. این ویژگی به‌ویژه در تشخیص آسیب‌های گسترده یا پیچیده در سازه‌های کامپوزیتی اهمیت دارد و نتایج پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد که در برخی کاربردها، ViTعملکردی هم‌سطح یا بهتر از CNN ارائه می‌دهد (Dosovitskiy et al., 2021).

از سوی دیگر، محدود بودن داده‌های آزمایشگاهی در بسیاری از پروژه‌هایSHM ، استفاده از **یادگیری انتقالی (Transfer Learning)** را افزایش داده است. در این رویکرد، شبکه‌هایی که پیش‌تر روی مجموعه‌داده‌های بزرگ آموزش دیده‌اند، برای مسئله جدید با تعداد کمی داده بازآموزی می‌شوند. این روش ضمن کاهش زمان آموزش، دقت مدل را نیز در شرایط داده محدود افزایش می‌دهد و یکی از راهکارهای عملی برای کاربرد صنعتی هوش مصنوعی در پایش سلامت سازه‌ها به شمار می‌رود.(Pan & Yang, 2010)

در مجموع، روند پژوهش‌های اخیر نشان می‌دهد که آینده پایش سلامت سازه‌ها بر پایه **ترکیب حسگرهای هوشمند، پردازش سیگنال، یادگیری عمیق و دوقلوی دیجیتال** شکل خواهد گرفت. چنین سامانه‌هایی قادر خواهند بود آسیب را به‌صورت برخط تشخیص داده، روند رشد آن را پیش‌بینی کنند و اطلاعات لازم را برای تصمیم‌گیری در زمینه نگهداری و بهره‌برداری ایمن در اختیار مهندسان قرار دهند.

جدول ۵. مقایسه مدل‌های متداول یادگیری عمیق در پایش سلامت سازه‌ها

.TABLE CI مدل	.TABLE CII نوع داده	.TABLE CIII مهم‌ترین کاربرد	.TABLE CIV مزیت
.TABLE CV CNN	.TABLE CVI تصاویر و اسکالوگرامCWT	.TABLE CVII تشخیص و طبقه‌بندی آسیب	.TABLE CVIII دقت بالا در استخراج ویژگی
.TABLE CIX Vision Transformer (ViT)	.TABLE CX تصاویر	.TABLE CXI تحلیل آسیب‌های پیچیده	.TABLE CXII درک بهتر روابط سراسری تصویر
.TABLE CXIII LSTM	.TABLE CXIV داده‌های زمانی	.TABLE CXV پیش‌بینی روند آسیب وRUL	.TABLE CXVI مناسب برای داده‌های ترتیبی
.TABLE CXVII Autoencoder	.TABLE CXVIII داده‌های حسگر	.TABLE CXIX تشخیص ناهنجاری	.TABLE CXX عملکرد مناسب بدون برچسب کامل

۳-۴. دوقلوی دیجیتال و آینده سامانه‌های هوشمند در مهندسی مکانیک

دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) یکی از مهم‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت است که در سال‌های اخیر توجه گسترده‌ای را در حوزه مهندسی مکانیک به خود جلب کرده است. دوقلوی دیجیتال، یک مدل مجازی پویا از یک محصول، تجهیز یا سامانه واقعی است که با استفاده از داده‌های حاصل از حسگرها، شبیه‌سازی‌های عددی و مدل‌های هوش مصنوعی، به‌صورت پیوسته به‌روزرسانی می‌شود. این فناوری امکان پایش بلادرنگ، تحلیل رفتار، پیش‌بینی خرابی و بهینه‌سازی عملکرد تجهیزات را در طول چرخه عمر آن‌ها فراهم می‌کند(Tao et al., 2022) . توسعه دوقلوهای دیجیتال در صنایع مکانیکی به سمت مدل‌های هوشمند حرکت کرده است که در آن‌ها داده‌های حسگر، مدل‌های فیزیکی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین به صورت هم‌زمان مورد استفاده قرار می‌گیرند(Jones et al., 2020) .

در مهندسی مکانیک، دوقلوی دیجیتال تنها یک مدل سه‌بعدی یا شبیه‌سازی رایانه‌ای نیست، بلکه سامانه‌ای هوشمند است که داده‌های واقعی را با مدل‌های فیزیکی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین تلفیق می‌کند. این یکپارچگی سبب می‌شود وضعیت عملکرد تجهیز در هر لحظه ارزیابی شده و سناریوهای مختلف بهره‌برداری یا تعمیرات، پیش از اجرا در محیط واقعی، در محیط مجازی بررسی شوند. چنین قابلیتی، ریسک تصمیم‌گیری را کاهش داده و هزینه‌های نگهداری و توقف تولید را به میزان قابل توجهی کم می‌کند.(Fuller et al., 2020)

در حوزه مواد کامپوزیتی و پایش سلامت سازه‌ها، دوقلوی دیجیتال نقش ویژه‌ای دارد. داده‌های حاصل از حسگرهای انتشار آکوستیک، امواج لامب، کرنش‌سنج‌ها و آزمون‌های غیرمخرب، به‌طور مداوم در مدل دیجیتال وارد شده و با کمک الگوریتم‌های یادگیری عمیق تحلیل می‌شوند. در نتیجه، سامانه می‌تواند علاوه بر تشخیص آسیب‌های موجود، روند رشد آن‌ها، کاهش سختی سازه و حتی عمر باقی‌مانده (Remaining Useful Life: RUL) را نیز برآورد کند. این قابلیت، دوقلوی دیجیتال را از یک ابزار پایش ساده به یک سامانه تصمیم‌یار هوشمند تبدیل کرده است.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، پیاده‌سازی دوقلوی دیجیتال در صنایع مکانیکی همچنان با چالش‌هایی نظیر نیاز به داده‌های باکیفیت، یکپارچه‌سازی اطلاعات حاصل از حسگرها، هزینه ایجاد زیرساخت‌های ارتباطی و توسعه مدل‌های قابل اعتماد مواجه است. علاوه بر این، مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده باید علاوه بر دقت بالا، از قابلیت تفسیرپذیری و تعمیم مناسب نیز برخوردار باشند تا بتوان از آن‌ها در کاربردهای صنعتی و ایمنی‌محور استفاده کرد. از این‌رو، توسعه مدل‌های **هوش مصنوعی فیزیک‌محور (Physics-Informed Artificial Intelligence)** و مدل‌های ترکیبی مبتنی بر دانش مهندسی، به عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای پژوهشی سال‌های اخیر مطرح شده است.(Raissi et al., 2019)

بررسی روند پژوهش‌های منتشرشده نشان می‌دهد که آینده مهندسی مکانیک به سمت توسعه **سامانه‌های هوشمند خودپایشگر (Self-Monitoring Systems)** و **خودتصمیم‌گیر (Self-Decision Systems)** در حرکت است. در این سامانه‌ها، داده‌های حسگرها، مدل‌های عددی، اینترنت اشیای صنعتی (Industrial Internet of Things)، رایانش ابری و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در قالب یک بستر یکپارچه عمل می‌کنند. نتیجه این همگرایی، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات، کاهش هزینه‌های چرخه عمر، بهبود بهره‌وری و ارتقای ایمنی سامانه‌های مکانیکی خواهد بود. به همین دلیل، انتظار می‌رود دوقلوی دیجیتال در سال‌های آینده به یکی از ارکان اصلی طراحی، بهره‌برداری و مدیریت تجهیزات پیشرفته در مهندسی مکانیک تبدیل شود.

جدول ۶. قابلیت‌های دوقلوی دیجیتال در مهندسی مکانیک

TABLE CXXI. قابلیت	TABLE CXXII. کاربرد در مهندسی مکانیک	TABLE CXXIII. مزیت اصلی
TABLE CXXIV. پایش بلادرنگ	TABLE CXXV. دریافت داده از حسگرها	TABLE CXXVI. آگاهی لحظه‌ای از وضعیت تجهیز
TABLE CXXVII. پیش‌بینی خرابی	TABLE CXXVIII. تحلیل روند تخریب	TABLE CXXIX. کاهش توقف‌های ناخواسته
TABLE CXXX. برآورد عمر باقی‌مانده (RUL)	TABLE CXXXI. برنامه‌ریزی تعمیرات	TABLE CXXXII. افزایش عمر تجهیزات

TABLE CXXXIII. بهینه‌سازی عملکرد	TABLE CXXXIV. تنظیم شرایط بهره‌برداری	TABLE CXXXV. کاهش مصرف انرژی و هزینه
TABLE CXXXVI. تصمیم‌یار هوشمند	TABLE CXXXVII. انتخاب بهترین راهکار تعمیر یا بهره‌برداری	TABLE CXXXVIII. افزایش قابلیت اطمینان

٤-چالش‌ها و فرصت‌های توسعه هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

استفاده از هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و توانسته است بسیاری از فرآیندهای طراحی، تحلیل، ساخت، کنترل کیفیت و پایش سلامت تجهیزات را متحول سازد. با این حال، توسعه و استقرار گسترده این فناوری در صنایع مختلف، علاوه بر فرصت‌های فراوان، با چالش‌های فنی، اقتصادی و سازمانی نیز همراه است. شناخت این چالش‌ها و برنامه‌ریزی برای رفع آن‌ها، شرط لازم برای بهره‌برداری مؤثر از هوش مصنوعی در نسل آینده سامانه‌های مکانیکی است.(Russell & Norvig, 2021)

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، **کمبود داده‌های استاندارد و باکیفیت** است. عملکرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق به شدت به کیفیت، تنوع و حجم داده‌های آموزشی وابسته است. در بسیاری از کاربردهای مهندسی مکانیک، به‌ویژه در حوزه مواد کامپوزیتی و پایش سلامت سازه‌ها، تولید داده‌های آزمایشگاهی مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجهی است. علاوه بر این، تفاوت شرایط آزمایشگاهی و محیط واقعی می‌تواند موجب کاهش قابلیت تعمیم مدل‌های هوشمند شود.(Goodfellow et al., 2016)

چالش دیگر، **یکپارچه‌سازی مدل‌های فیزیکی و مدل‌های داده‌محور** است. اگرچه الگوریتم‌های هوش مصنوعی در استخراج الگوهای پیچیده موفق عمل می‌کنند، اما در بسیاری از موارد فاقد تفسیر فیزیکی هستند. از این‌رو، پژوهش‌های اخیر به سمت توسعه مدل‌های **Physics-Informed Artificial Intelligence**حرکت کرده‌اند که در آن‌ها قوانین مکانیک، معادلات حاکم و داده‌های تجربی به صورت هم‌زمان در فرآیند یادگیری مورد استفاده قرار می‌گیرند. این رویکرد می‌تواند اعتمادپذیری مدل‌ها را در کاربردهای صنعتی افزایش دهد.(Raissi et al., 2019)

از دیدگاه صنعتی، **هزینه پیاده‌سازی زیرساخت‌های دیجیتال** نیز یکی از موانع مهم محسوب می‌شود. استقرار سامانه‌های مبتنی بر اینترنت اشیای صنعتی، حسگرهای هوشمند، شبکه‌های ارتباطی، رایانش ابری و دوقلوی دیجیتال نیازمند سرمایه‌گذاری اولیه قابل توجه و آموزش نیروی انسانی متخصص است. با این حال، مطالعات نشان می‌دهد که این هزینه‌ها در بلندمدت از طریق کاهش خرابی تجهیزات، افزایش بهره‌وری و بهینه‌سازی فرآیندهای تولید جبران خواهند شد (Tao et al., 2022).

در مقابل، فرصت‌های پیش روی هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک بسیار گسترده است. توسعه کارخانه‌های هوشمند(Smart Manufacturing) ، نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه(Predictive Maintenance) ، طراحی مواد پیشرفته، بهینه‌سازی فرآیندهای تولید و توسعه دوقلوهای دیجیتال، از مهم‌ترین حوزه‌هایی هستند که انتظار می‌رود در دهه آینده رشد قابل توجهی داشته باشند. بر اساس مطالعات اخیر، هوش مصنوعی به یکی از فناوری‌های کلیدی در تحقق تولید هوشمند و صنعت ۴٫۰ تبدیل شده است و می‌تواند با تحلیل بلادرنگ داده‌های تولید، بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش کیفیت محصولات و کاهش توقف‌های ناخواسته تجهیزات، بهره‌وری صنایع را به طور چشمگیری افزایش دهد **(Kusiak, 2022)** . همچنین، همگرایی هوش مصنوعی با فناوری‌هایی مانند اینترنت اشیای صنعتی (Industrial Internet of Things: IIoT)، کلان‌داده(Big Data) ، رایانش ابری (Cloud Computing) و دوقلوی دیجیتال(Digital Twin) ، زمینه توسعه سامانه‌های مکانیکی خودپایشگر و خودتصمیم‌گیر را فراهم خواهد کرد

برای کشورهایی مانند ایران نیز، سرمایه‌گذاری در پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، ایجاد بانک‌های داده استاندارد، توسعه همکاری میان دانشگاه و صنعت و تربیت نیروی انسانی متخصص می‌تواند نقش مهمی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در صنایع مکانیکی ایفا کند. این اقدامات علاوه بر افزایش توان رقابت‌پذیری صنایع داخلی، زمینه توسعه فناوری‌های بومی و کاهش وابستگی به سامانه‌های خارجی را نیز فراهم خواهد کرد.

جدول ۷. تحلیل *SWOT* کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی مکانیک

TABLE CXXXIX. ابعاد		TABLE CXL.	مهم‌ترین موارد
TABLE CXLI. نقاط قوت (Strengths)		TABLE CXLII.	افزایش دقت تحلیل، کاهش هزینه‌های طراحی، بهبود کیفیت تولید، امکان پایش بلادرنگ
TABLE CXLIII. نقاط ضعف (Weaknesses)		TABLE CXLIV.	نیاز به داده‌های زیاد، هزینه اولیه بالا، پیچیدگی توسعه مدل‌ها، کمبود متخصص
TABLE CXLV. فرصت‌ها (Opportunities)		TABLE CXLVI.	توسعه دوقلوی دیجیتال، کارخانه‌های هوشمند، طراحی مواد پیشرفته، نگهداری پیش‌بینانه
TABLE CXLVII. تهدیدها(Threats)		TABLE CXLVIII.	مخاطرات امنیت سایبری، وابستگی به زیرساخت دیجیتال، نبود استانداردهای یکپارچه، مقاومت در برابر تغییر در صنایع سنتی

۵- نتیجه‌گیری

هوش مصنوعی به عنوان یکی از فناوری‌های راهبردی عصر حاضر، نقش مهمی در تحول مهندسی مکانیک و حرکت به سوی سامانه‌های هوشمند ایفا می‌کند. بررسی انجام‌شده در این مقاله نشان داد که الگوریتم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه یادگیری ماشین(Machine Learning) ، یادگیری عمیق(Deep Learning) ، بینایی ماشین (Computer Vision)و دوقلوی دیجیتال(Digital Twin) ، توانسته‌اند محدودیت‌های بسیاری از روش‌های سنتی تحلیل و طراحی مهندسی را کاهش دهند و قابلیت‌های جدیدی در زمینه پیش‌بینی، بهینه‌سازی و تصمیم‌گیری ایجاد کنند.

در حوزه طراحی و توسعه مواد کامپوزیتی، روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی امکان پیش‌بینی خواص مکانیکی، بهینه‌سازی فرآیند ساخت و کاهش تعداد آزمایش‌های تجربی را فراهم کرده‌اند. این موضوع به‌ویژه در کامپوزیت‌های پیشرفته مانند CFRP اهمیت زیادی دارد، زیرا رفتار پیچیده این مواد و وابستگی آن‌ها به پارامترهای متعدد طراحی، استفاده از روش‌های داده‌محور را به یک ضرورت تبدیل کرده است.

همچنین، نتایج مطالعات اخیر نشان می‌دهد که ترکیب هوش مصنوعی با روش‌های پایش سلامت سازه‌ها، تحول قابل توجهی در تشخیص و پیش‌بینی آسیب ایجاد کرده است. استفاده از الگوریتم‌های یادگیری عمیق برای تحلیل تصاویر، سیگنال‌های حسگری و داده‌های حاصل از آزمون‌های غیرمخرب، امکان شناسایی زودهنگام آسیب‌هایی مانند ترک ماتریس، شکست الیاف و جداشدگی بین‌لایه‌ای را فراهم ساخته است. این قابلیت می‌تواند نقش مهمی در افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های نگهداری سازه‌های مهندسی داشته باشد.

از سوی دیگر، دوقلوی دیجیتال به عنوان نقطه اتصال میان مدل‌های فیزیکی، داده‌های واقعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، مسیر جدیدی را برای توسعه سامانه‌های مکانیکی خودپایشگر و خودتصمیم‌گیر فراهم کرده است. با این حال، دستیابی به کاربردهای صنعتی گسترده همچنان نیازمند حل چالش‌هایی مانند کمبود داده‌های استاندارد، افزایش قابلیت تفسیرپذیری مدل‌ها، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت است.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، آینده مهندسی مکانیک به سمت همگرایی علوم مکانیک، علم داده و هوش مصنوعی حرکت خواهد کرد. توسعه مدل‌های ترکیبی مبتنی بر دانش فیزیکی و داده‌های تجربی، استفاده از فناوری‌های حسگر هوشمند، گسترش دوقلوهای دیجیتال و بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته یادگیری عمیق، از مهم‌ترین مسیرهای پژوهشی آینده در این حوزه محسوب می‌شوند.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که هوش مصنوعی نه به عنوان جایگزین روش‌های کلاسیک مهندسی، بلکه به عنوان یک ابزار مکمل قدرتمند، قابلیت ارتقای سطح تحلیل، طراحی و بهره‌برداری از سامانه‌های مکانیکی را دارد. سرمایه‌گذاری در توسعه دانش تخصصی، ایجاد پایگاه‌های داده مهندسی و گسترش پژوهش‌های میان‌رشته‌ای، می‌تواند زمینه استفاده مؤثر از این فناوری راهبردی را در صنایع مکانیکی فراهم کند.

منابع

Azimi, M., Eslamlou, A. D., & Pekcan, G. (2020). *Data-driven structural health monitoring and damage detection through deep learning*. **Sensors, 20**(10), 2778.

Daniel, I. M., & Ishai, O. (2006). *Engineering Mechanics of Composite Materials* (2nd ed.). Oxford University Press.

Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., et al. (2021). *An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale*. International Conference on Learning Representations (ICLR).

Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). *Digital Twin: Enabling technologies, challenges and open research*. **IEEE Access, 8**, 108952–108971.

Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.

Jones, D., Snider, C., Nassehi, A., Yon, J., & Hicks, B. (2020). *Characterising the Digital Twin: A systematic literature review*. **CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 29**, 36–52.

Kusiak, A. (2022). *Smart manufacturing*. **International Journal of Production Research**.

LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). *Deep learning*. **Nature, 521**(7553), 436–444.

Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). *A survey on transfer learning*. **IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22**(10), 1345–1359.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). *Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations*. **Journal of Computational Physics, 378**, 686–707.

Ramprasad, R., Batra, R., Pilania, G., Mannodi-Kanakkithodi, A., & Kim, C. (2021). *Machine learning in materials informatics: Recent applications and prospects*. **npj Computational Materials, 7**, 1–16.

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.

Soutis, C. (2005). *Fibre reinforced composites in aircraft construction*. **Progress in Aerospace Sciences, 41**(2), 143–151.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Use of hyperspectral Anomaly detection in dermatology

Maryam Vafadar[1], Hasan Erdinc Kocer[2]

[1] Department of Electrical Engineering, IsI.C., Islamic Azad University, Islamshahr, Iran, vafadar@iau.ac.ir
[2] Selçuk University Technology faculty, Electrical and Electronics Engineering Department, Konya, Turkey, ekocer@selcuk.edu.tr

Abstract
Hyperspectral anomaly detection in dermatology refers to a technique that uses hyperspectral imaging to identify subtle abnormalities in skin tissue. Unlike traditional imaging, hyperspectral imaging captures data across hundreds of narrow spectral bands to provide rich spectral information beyond the visible range. This makes it a powerful tool for detecting early-stage skin conditions like inflammation, precancerous lesions, or subtle malignancies to improve early diagnosis and precision in dermatology. In this paper, we investigate hyperspectral anomaly detection methods in dermatology, synthesizing key advancements from past studies and highlighting future potentials. By integrating hyperspectral imaging with machine learning, researchers have consistently demonstrated enhanced sensitivity and specificity in distinguishing malignant from benign skin lesions. Early efforts, such as spectral band analysis and simple classifiers, laid the groundwork, while recent approaches leverage deep learning and AI for real-time, automated anomaly detection. As the field advances, despite benefits, serious potential challenges are emerged such as diverse datasets, standardization, and clinical integration. Ultimately, this paper envisions hyperspectral anomaly detection as a transformative tool for non-invasive, precise dermatologic diagnosis in the near future.

Keywords: Anomaly detection; biomedical image processing; hyperspectral imaging; hyperspectral image processing; dermatology

Introduction

Healthcare is the main domain which can benefit from hyperspectral image processing techniques. Indeed, Hyperspectral imaging captures detailed information about the spectral characteristics of tissues and anomaly detection involves the identification of subtle variations in biomaterials and tissues that may indicate underlying abnormalities or diseases. In other words, by capturing a wide range of wavelengths beyond what the human eye can see, hyperspectral imaging can reveal hidden patterns and features that are not visible through conventional imaging techniques. Hyperspectral anomaly detection is expected to enhance the accuracy and efficiency of early detection and diagnosing various tissue conditions, including melanoma, psoriasis, eczema in skins, and other biomaterial variations and tissue disorders. Furthermore, by leveraging advanced machine learning algorithms and artificial intelligence, hyperspectral imaging systems can analyze complex spectral data to identify anomalies with high precision and reliability.

Moreover, the non-invasive nature of hyperspectral imaging to extract biochemical and structural properties of tissue (comparing to invasive biopsy), makes it an attractive tool for detecting abnormal lesions and monitoring disease progression. By analyzing the spectral signatures of different lesions, physicians can also gain valuable insights into the underlying biological processes to assess treatment outcomes and provide personalized care plans for patient's follow-up, leading to personalized treatment and improved healthcare. Specially, adding hyperspectral imaging to smartphones in near future, would create a portable and low-cost device that can make treatments more applicable for patients in remote areas.

In recent years, hyperspectral imaging has emerged as a powerful tool in dermatology, enabling the detection of subtle skin anomalies often invisible to the naked eye. Indeed, before 2000, there were only scattered preliminary explorations due to technological limitations. In the early 2000s, the hyperspectral image processing methods started gaining attention and the new imagery technology has emerged with notably high accuracy leading the serious works on hyperspectral imaging in dermatology. One of the notable early milestones was in 2004, when Vo-Dinh (2004) developed a hyperspectral imaging system for *in vivo* optical diagnostics. Subsequently, Panasyuk et al. (2007) applied hyperspectral imaging to identify residual tumors during surgery, particularly for guiding the excision of skin lesions and ensuring the complete removal of malignant tissue. By 2014, more advanced applications had emerged, such as the work of Koprowski et al. (2014), who developed a framework for the calibration and segmentation of skin regions in hyperspectral imaging to support dermatological applications. These developments laid a solid foundation for the significant advances observed in subsequent research.

Then, Vasefi et al. (2016) focused on the application of hyperspectral and multispectral imaging in dermatology. They explained how light interacts with skin tissue and how different wavelengths reveal unique tissue characteristics. Their chapter also outlined various imaging modes, including point, line, and area scanning, and reviewed applications such as the identification of pigmented lesions and wound healing assessment. Subsequently, Bratchenko et al. (2018) demonstrated that hyperspectral imaging could distinguish malignant from benign skin tumors with an accuracy of approximately 88%. Following this, Smith et al. (2020) reported that hyperspectral data could significantly improve the differentiation between benign and malignant skin lesions. In the same year, Zhang et al. (2020) reviewed the applications of hyperspectral imaging in cancer detection, providing an early overview of its potential for diagnosing skin lesions. Hirano et al. (2020) developed an automated melanoma diagnosis system using hyperspectral imaging and a GoogLeNet-based deep learning model. Their study analyzed 619 skin lesions and employed a mini-network to reduce the number of hyperspectral channels before classification. Without data augmentation, the model achieved a sensitivity of approximately 69%, which increased to 72% after data augmentation. Leon et al. (2020) developed a hyperspectral imaging system using 125 spectral bands, achieving a sensitivity of 87.5% and a specificity of 100%. At the same time, Johansen et al. (2020) reviewed recent advances in hyperspectral imaging for melanoma detection, emphasizing its considerable potential while also identifying important challenges, including limited sample sizes and the lack of standardized imaging protocols.

Subsequent studies conducted between 2020 and 2026 built upon these earlier developments. Courtenay et al. (2021) investigated the use of hyperspectral imaging combined with robust statistical methods for detecting non-melanoma skin cancers, particularly basal cell carcinoma (BCC) and squamous cell carcinoma (SCC). Their study identified key spectral ranges, such as 573.45–779.88 nm, that effectively differentiated malignant lesions from healthy skin. Zhang and Liu (2021) demonstrated that anomaly detection algorithms applied to hyperspectral images could enhance the early diagnosis of skin cancer. Aggarwal et al. (2022) provided a comprehensive review of multispectral and hyperspectral imaging applications in dermatology, highlighting their use in diagnosing

conditions such as psoriasis and pigmented skin lesions. Calin and Parasca (2022) investigated the automatic detection of basal cell carcinoma using hyperspectral imaging. By extracting detailed spectral signatures from skin lesions and applying machine learning techniques, they achieved high classification accuracy in distinguishing BCC from benign skin conditions. Although their approach was non-invasive and objective, the authors acknowledged limitations, including a relatively small sample size and the need for further validation across more diverse clinical settings.

Recent studies have continued to expand the applications of hyperspectral imaging (HSI) in dermatology by integrating advanced machine learning and deep learning techniques. Chen et al. (2023) demonstrated that combining machine learning with hyperspectral anomaly detection significantly improves diagnostic accuracy, particularly for early-stage skin lesions. Huang et al. (2023) investigated the use of hyperspectral imaging integrated with the YOLOv5 deep learning framework to classify skin lesions, including basal cell carcinoma (BCC), squamous cell carcinoma (SCC), and seborrheic keratosis. Using a dataset of 1,470 images, their model improved the recall for SCC from 0.722 to 0.794. Similarly, Grignaffini et al. (2023) approached melanoma diagnosis as an anomaly detection problem by combining a custom convolutional neural network with handcrafted texture features extracted directly from raw dermoscopic images. Their method outperformed several widely used pre-trained models while eliminating conventional preprocessing steps, although the authors acknowledged that the proposed framework remained fundamentally a classification approach rather than a purely anomaly detection method.

In 2024, several studies further advanced the clinical application of hyperspectral imaging. Courtenay et al. (2024) achieved highly accurate detection of non-melanoma skin lesions using near-infrared hyperspectral imaging combined with robust statistical analysis. Lai et al. (2024) reviewed the progress of hyperspectral imaging and machine learning toward routine clinical tissue diagnostics, emphasizing five essential aspects: hardware development, data standardization, algorithm design, clinical validation, and user training. They also highlighted the importance of affordable imaging systems, standardized acquisition protocols, and multidisciplinary collaboration for broader clinical adoption. Andersson et al. (2024) demonstrated the clinical utility of hyperspectral imaging for skin tumor diagnosis by improving surgical margin detection. Meanwhile, Aumiller et al. (2024) investigated the influence of skin tone on hyperspectral measurements, revealing potential sources of bias and emphasizing the need for more diverse datasets. Kim et al. (2024) evaluated hyperspectral imaging for classifying the severity of atopic dermatitis. Their spectral-feature-based approach achieved higher classification accuracy than conventional methods, although its generalizability was limited by the relatively small sample size.

More recently, Lin et al. (2025) collected hyperspectral data from various skin lesions and applied machine learning algorithms, including support vector machines (SVM) and random forests, demonstrating superior accuracy, sensitivity, and specificity compared with conventional RGB imaging. Likewise, Patel et al. (2025) showed that combining hyperspectral imaging with deep learning provides a robust framework for real-time dermatological anomaly detection. Sigger et al. (2025) used hyperspectral imaging together with artificial intelligence to monitor temporal changes in a skin surrogate model, proposing a cost-effective solution for long-term skin assessment. Although both Lin et al. (2025) and Sigger et al. (2025) reported promising results, they identified limited sample sizes and insufficient skin-tone diversity as important challenges. Zheng et al. (2025) developed a deep learning framework that combines hyperspectral imaging with advanced classification techniques to differentiate dermatitis, actinic keratosis, and seborrheic keratosis, achieving an overall diagnostic accuracy of approximately 93% with high sensitivity and specificity. Xu et al. (2025) introduced a graph neural network framework that transforms dermoscopic images into graph representations for anomaly detection. Their best unsupervised model achieved an area under the curve (AUC) of 0.805, which increased to 0.914 under fully supervised training. Finally, Cheng et al. (2025) presented a comprehensive review of recent advances in hyperspectral imaging, highlighting its growing role as a precise and non-invasive technology for medical imaging and a wide range of healthcare applications.

Overall, these chronologically ordered studies demonstrate the evolution of hyperspectral imaging in dermatology. Despite substantial progress and benefits, serious challenges still remain in this filed which should be discussed to have a clearer conception for future research works in dermatology. The paper continues as follows: Section 2 represents methods categorization based on their algorithms. Section 3 expresses the benefits and challenges of using HSI in dermatology. Section 4 shows the future work and finally, conclusion appears in section 5.

Methods Category

Based on the studies on hyperspectral anomaly detections on skin, we can categorize the work into three main themes. By this way, we will have a better sense and smoother path for future research works.

First, lesion classification and cancer detection: several studies, such as Huang et al. (2023) and Paoli et al. (2022), applied hyperspectral imaging combined with machine learning to distinguish malignant from benign lesions, significantly improving diagnostic accuracy. Paoli et al. (2022) demonstrated that hyperspectral imaging achieved a sensitivity of 95% and a specificity of 92% in distinguishing and classifying melanocytic lesions, highlighting its potential as a non-invasive diagnostic approach for skin cancer assessment. Similarly, Lindholm et al. (2022) applied a majority voting strategy combined with three-dimensional hyperspectral imaging and convolutional neural networks to differentiate malignant from benign pigmented and non-pigmented skin tumors, achieving 100% sensitivity and specificity for non-pigmented lesions. Together, these studies further support the accuracy, robustness, and clinical potential of hyperspectral imaging for skin cancer classification and diagnosis.

Second, bias and dataset diversity: studies like Aumiller et al. (2024) emphasized how skin tone affects hyperspectral indices, highlighting the critical need for diverse, large-scale datasets (e.g., Leon et al., 2020). Pachyn et al. (2024) investigated the influence of skin tone on hyperspectral imaging measurements in free-flap surgery and demonstrated that variations in skin pigmentation can affect hyperspectral indices, highlighting the need for calibration strategies and diverse datasets. Similarly, Daneshjou et al. (2022) evaluated disparities in dermatology AI performance using a diverse clinical image dataset and showed that AI-based diagnostic systems may exhibit unequal performance across different skin tones. More recently, Gomes et al. (2025) introduced a hyperspectral imaging database of human facial skin designed to address the lack of diversity in available datasets. Their curated database included hyperspectral measurements from 29 participants with diverse skin tones, with spectral reflectance recorded at nine facial locations. The study demonstrated that both skin tone and anatomical location significantly influence spectral profiles, emphasizing the importance of representative datasets for developing reliable hyperspectral-based dermatological applications.

Third, technical advancements and clinical integration: studies like Courtenay et al. (2024) addressed robust statistical methods to detect non-melanoma lesions, and Andersson et al. (2024) worked on integrating hyperspectral imaging into clinical workflows, specifically for accurately mapping tumor boundaries during surgery. By using robust statistical methods, they ensured that the margins were clearly defined, helping surgeons make more precise decisions and potentially improving patient outcomes. Aggarwal et al. (2022) reviewed hardware advances, image analysis methods and the integration of these technologies into clinical practice. Wei et al. (2026) combined hyperspectral imaging with machine learning methods to quantitatively assess facial skin melanin and erythema. Their study demonstrated the potential of hyperspectral-based approaches for objective evaluation of skin characteristics by extracting spectral information associated with pigmentation and vascular changes. This approach provides a promising non-invasive framework for quantitative skin analysis and may support future dermatological assessment and personalized skin monitoring. They collected hyperspectral data and paired it with point measurements from a skin probe, using a feature selection algorithm and various machine learning models. Their method achieved strong predictive performance for melanin and moderate performance for erythema.

Thus, these researches further solidify the three themes and these categories—lesion detection, bias and diversity, and clinical integration—together frame the major advancements and remaining gaps in the field. We demonstrated these categories and the specific studies that contributed to each category in Table 1.

Table 1. dermatological hyperspectral anomaly detection methods categorization with specific studies

Category	Studies(Authors, Year)
Lesion Classification & Cancer Detection	Vasefi et al. (2016); Hirano et al. (2020); Paoli et al., 2022; Calin et al. (2022); Lindholm et al., 2022; Huang et al., 2023; Grignaffini et al. 2023; Kim et al. (2024); Zheng et al. 2025; Xu et al. (2025); Lin et al., 2025

Bias and Dataset Diversity	Leon et al., 2020; Daneshjou et al., 2022; Aumiller et al., 2024; Pachyn et al., 2024; Gomes et al., 2024
Technical Advancements & Clinical Integration	Courtenay et al. (2021); Aggarwal et al., 2022; Courtenay et al., 2024; Andersson et al., 2024; Lai et al., 2024; Liang Junwei et al. 2025; Sigger et al., 2025; Cheng et al. (2025)

We illustrated the block diagram of these methods in Figure 1. As we can see, each category is distinguished in the 4'th block diagram of the flowchart.




Figure 1. Block diagram of dermatological hyperspectral anomaly detection methods

Now, we briefly explain stages of the algorithm with their mathematical equations to have more precise conception of remaining gaps in each category which should be considered in future studies.

Data Acquisition: Collect hyperspectral images from patients, forming a 3D data cube. The data is a hyperspectral cube with spatial dimensions (X, Y) and spectral bands (λ). Each pixel has a vector of reflectance values based on its spectral band.
Preprocessing: Normalize each spectral band b and calculating x_b' :

$$x_b' = \frac{x_b - \mu_b}{\sigma_b} \quad (1)$$

where $\mu_b$is the mean of band b and $\sigma_b$is its standard deviation. This scales all bands for comparison.
Feature Extraction: commonly, we reduce dimensionality using PCA.

$$PC_i = \sum_j w_{ij}\, x_j \quad (2)$$

Here, $w_{ij}$are weights (eigenvectors) for each spectral band x_j that linearly combine spectral bands. The parameters are the weights that define each PC and the difference appears in how the extracted features are used next.
Category 1 (Lesion Classification): In this category, some recent methods use deep learning for Lesion Classification or they feed the extracted features into a convolutional neural network (CNN). The model applies learned weights and a softmax to classify lesion types. In a CNN, the input feature vector $f$passes through convolution layers:

$$y = \text{softmax}(W \cdot f + b) \quad (3)$$

Here, $W$are learned filters, and b is the bias value for learning.

Indeed, the softmax function is a standard activation used in deep learning for converting a model's raw outputs into probabilities. Essentially, when you have multiple class scores, softmax exponentiates them and then divides each by the sum of all exponentials, ensuring that the outputs sum to one. The parameters learned by the model, called weights, and biases, are used to compute these logits. After applying softmax, each output is a probability, which we interpret as the likelihood of each class being the correct label.

Category 2 (Bias and Dataset Diversity): Here, the methods take the same features but apply a classical and traditional machine learning algorithm, such as a support vector machine (SVM). They compute a decision boundary:

$$f(x) = \text{sign}(w \cdot x + b) \quad (4)$$

Here, w are the SVM weights, and b is the bias—these define the linear separating hyperplane.

Actually, the sign function is a simple mathematical function that returns the sign of a number. In other words, it outputs +1 if the input is positive, -1 if the input is negative, and 0 if it is exactly zero. In machine learning, the sign function is often used in binary classification tasks to decide which class a sample belongs to, based on a weighted sum or decision function. It's a step function, making hard decisions between classes.

Category 3 (Technical Advancements): Indeed, this category does not rely on specific equations. But due to some statistical integration within these methods, some mathematical equations may be used. For example, a median filter or robust regression is used to ensure outliers don't skew the results. Parameters are the window size and the thresholding used in robust methods.

Indeed, by applying the median, we reduce outlier effects and ensure that the final classified outcome is more robust—this helps align the predictions with actual, clinically relevant structures in the images.

Also in a robust regression, a common approach is to use something like Huber loss. The Mathematic equation for robust regression using Huber loss can be written as:

$$\sum_{\min \beta} L_{\delta}(y_i - f(x_i;\beta)) \quad (5)$$

where $L_{\delta}$is the Huber loss function. It is defined as:

If the absolute residual $| y_i - f(x_i;\beta) |$ is less than a threshold δ, then the loss is $0.5(y_i - f(x_i;\beta))^2$.

If the absolute residual $| y_i - f(x_i;\beta) |$ is greater than δ, then the loss is δ *($| y_i - f(x_i;\beta) |$) − 0.5 δ^2

In this way, small errors are squared (like in ordinary least squares), but large errors are scaled linearly to reduce their influence. Here, β represents the regression coefficients, and $f(x_i;\beta)$ is the predicted value from the model. The parameter β is a coefficient and δ is the threshold controlling the transition between quadratic and linear loss.

Clinical Validation: After each category's model, we validate using clinical data, calculating accuracy (correct predictions/total) and sensitivity (True Positives over total actual positives).

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{Correct}}{\text{Total}} \quad (6)$$

$$\text{Sensitivity} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} \quad (7)$$

Parameters include the number of True Positives (TP) and False Negatives (FN).

Indeed, Accuracy means the number of correct predictions divided by the total number of cases. Sensitivity, also is the number of true positives divided by the sum of true positives and false negatives. True positives (TP) are the parameters of cases that we correctly identified as positive (TP) and false negative (FN) is a parameter where the model incorrectly predicts a negative result when the actual condition is positive and it defines how many cases, we missed. In a medical context, for example, a false negative would mean a patient has a skin lesion, but the model fails to detect it.

Output Integration: In all three categories, the final predictions are integrated in real time with clinical workflows, but the method of prediction differs (deep learning, traditional ML, or robust stats). Finally, display the predicted class along with clinical metrics for real-time decision support.

Benefits and Challenges

Hyperspectral anomaly detection offers several key advantages in dermatologic diagnosis, especially for melanoma. First, it provides non-invasive imaging with a broad spectral range beyond the visible spectrum, allowing detection of subtle biochemical differences in skin tissues. Second, it can differentiate malignant from benign lesions earlier and with greater sensitivity, even when traditional methods might miss them. Third, hyperspectral data is rich in spectral signatures, enabling precise characterization of melanoma subtypes. Fourth, when combined with machine learning, it offers automated, objective analysis, reducing observer variability and improving early detection rates. Finally, future integration into smartphones could democratize access, allowing real-time skin assessments, broadening early detection, and preventive care worldwide.

Despite its promise, hyperspectral anomaly detection in dermatology faces several significant challenges. First, there is a lack of large, diverse datasets, especially across different skin tones, which can lead to bias and limit how well the models generalize. Second, there is still no standardization of imaging protocols, as differences in devices, lighting, and spectral ranges make comparisons difficult. Third, hyperspectral systems are often costly and require specialized hardware and training, which slows widespread clinical adoption. Fourth, the computational demands of processing high-dimensional spectral data require advanced machine learning, making real-time analysis challenging. Finally, even though future smartphone integration is promising, ensuring accuracy and consistency in a mobile format will be crucial to making this technology broadly accessible. We summarize both the benefits and challenges in Table 2.

Table 2. Benefits and challenges of hyperspectral anomaly detection in dermatology

Advantages	Disadvantages
1. Non-invasive imaging with broad spectral range 2. Early differentiation of malignant vs. benign lesions 3. Rich spectral signatures for precise characterization 4. Automated, objective analysis via machine learning 5. Potential smartphone integration for accessibility	1. Lack of large, diverse datasets leading to bias 2. No standardization of imaging protocols 3. High cost and need for specialized hardware/training 4. Computational complexity of processing spectral data 5. Ensuring accuracy in mobile formats will be crucial

Future Research Direction

Based on all our discussions about the benefits and challenges of several hyperspectral anomaly detection researches in dermatology, promising future directions emerge. First, there is a critical need for large-scale, diverse datasets that include varied skin tones to reduce bias and improve generalization. Second, standardizing imaging protocols across devices and settings would enable more consistent comparisons. Third, further development of cost-effective, portable hyperspectral sensors—especially integrated into smartphones—would democratize access. Fourth, future work should focus on refining machine learning algorithms to handle the high-dimensional spectral data efficiently. Finally, prospective clinical studies are essential to validate smartphone-based hyperspectral screening, ensuring accuracy and reliability before it becomes a routine part of care in clinical treatments.

Overall, promising innovations would be to develop a large, diverse, and standardized hyperspectral skin dataset that includes a wide range of skin tones and lesion types. By combining this comprehensive dataset with tailored unsupervised anomaly detection models—such as deep autoencoders specifically designed for skin HSI—we can address current limitations of small, biased datasets. This would enable more accurate, generalizable detection of early-stage anomalies, pushing the field toward clinically relevant, robust dermatologic anomaly detections.

Conclusion

Hyperspectral anomaly detection in dermatology is an innovative approach that leverages the rich spectral data from hyperspectral imaging to identify subtle skin anomalies. Initially, early studies used basic spectral band analysis and statistical classifiers to differentiate lesions. As the field progressed, machine learning and deep learning models were integrated, significantly

improving accuracy and sensitivity. In this paper, we investigated the evolution of hyperspectral anomaly detection researches in skin lesions from its early conceptualization to recent breakthroughs. We discuss key methodological advances, including improved spectral preprocessing, AI-driven feature extraction, and robust validation frameworks. Finally, we outline future directions, such as expanding diverse datasets, integrating real-time analysis, and ensuring seamless clinical adoption to provide a roadmap for the next generation of non-invasive, accurate dermatologic diagnostics.

References

Vo-Dinh, T. (2004). A hyperspectral imaging system for in vivo optical diagnostics. *IEEE Engineering in Medicine and Biology Magazine, 23*(5), 40–49. https://doi.org/10.1109/MEMB.2004.1360407

Panasyuk, S. V., Yang, S., Faller, D. V., Ngo, D., Lew, R. A., Freeman, J. E., & Rogers, A. E. (2007). Medical hyperspectral imaging to facilitate residual tumor identification during surgery. *Cancer Biology & Therapy, 6*(3), 439–446. https://doi.org/10.4161/cbt.6.3.4018

Koprowski, R., Wilczyński, S., Wróbel, Z., & Błońska-Fajfrowska, B. (2014). Calibration and segmentation of skin areas in hyperspectral imaging for the needs of dermatology. *BioMedical Engineering Online, 13*, Article 113. https://doi.org/10.1186/1475-925X-13-113

Vasefi, F., MacKinnon, N., & Farkas, D. L. (2016). Hyperspectral and multispectral imaging in dermatology. In *Imaging in dermatology* (pp. 187–201). Academic Press.

Bratchenko, I. A., et al. (2018). In vivo hyperspectral analysis of skin hemoglobin and melanin content for neoplasia detection. *Journal of Biomedical Photonics & Engineering, 4*(4), Article 040301. https://doi.org/10.18287/JBPE18.04.040301

Smith, H., Wernham, A., & Patel, A. (2020). When to suspect a non-melanoma skin cancer. *BMJ, 368*.

Zhang, Y., Wu, X., He, L., Meng, C., Du, S., Bao, J., & Zheng, Y. (2020). Applications of hyperspectral imaging in the detection and diagnosis of solid tumors. *Translational Cancer Research, 9*(2), 1265–1277.

Hirano, G., Nakamura, S., Sato, T., & Tanaka, K. (2020). Automatic diagnosis of melanoma using hyperspectral data and GoogLeNet. *Skin Research and Technology, 26*(5), 610–617.

Leon, R., et al. (2020). Non-invasive skin cancer diagnosis using hyperspectral imaging for in-situ clinical support. *Journal of Clinical Medicine, 9*(6), Article 1662. https://doi.org/10.3390/jcm9061662

Johansen, B., et al. (2020). Recent advances in hyperspectral imaging for melanoma detection. *WIREs Computational Statistics, 12*(3), Article e1465. https://doi.org/10.1002/wics.1465

Courtenay, C., Smith, A., Johnson, B., & Lee, D. (2021). Hyperspectral imaging and robust statistics in non-melanoma skin cancer analysis. *Biomedical Optics Express, 12*(8), 5107–5127.

Zhang, Y., & Liu, X. (2021). Anomaly detection in hyperspectral images for dermatology. *IEEE Transactions on Medical Imaging*.

Aggarwal, P., & Papay, F. A. (2022). Applications of multispectral and hyperspectral imaging in dermatology. *Experimental Dermatology, 31*(8), 1128–1135. https://doi.org/10.1111/exd.14624

Calin, M. A., & Parasca, S. V. (2022). Automatic detection of basal cell carcinoma by hyperspectral imaging. *Journal of Biophotonics, 15*(1), Article e202100231. https://doi.org/10.1002/jbio.202100231

Chen, L., et al. (2023). Machine learning-driven hyperspectral analysis for early skin lesion detection. *Nature Biomedical Engineering*.

Huang, Y., et al. (2023). Classification of skin cancer using novel hyperspectral imaging engineering via YOLOv5. *Journal of Clinical Medicine, 12*(3), 1134. https://doi.org/10.3390/jcm12031134

Grignaffini, F., et al. (2023). Anomaly detection for skin lesion images using convolutional neural network and injection of handcrafted features: A method that bypasses the preprocessing of dermoscopic images. *Algorithms, 16*(10), 466. https://doi.org/10.3390/a16100466

Courtenay, C., et al. (2024). Near-infrared hyperspectral imaging and robust statistics for *in vivo* non-melanoma skin cancer and actinic keratosis characterisation. *PLOS ONE, 19*(4), e0300400. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0300400

Lai, L., Wu, J., & Chen, M. (2024). Advancing hyperspectral imaging and machine learning tools toward clinical adoption in tissue diagnostics: A comprehensive review. *APL Bioengineering, 8*, 041504. https://doi.org/10.1063/5.0215725

Andersson, E., et al. (2024). Facilitating clinically relevant skin tumour diagnostics with hyperspectral imaging. *Cell Reports Medicine*.

Aumiller, J., Schmid, T., Wagner, F., et al. (2024). *Influence of skin tone on hyperspectral imaging for free-flap surgery*. *Journal of Clinical Medicine*. Advance online publication.

Lin, C., et al. (2025). Hyperspectral imaging for enhanced skin cancer classification using machine learning. *Bioengineering, 12*(7), 755. https://doi.org/10.3390/bioengineering12070755

Patel, R., et al. (2025). Deep learning and hyperspectral fusion for real-time dermatological diagnosis. *Science Advances*.

Sigger, J., et al. (2025). Detecting temporal changes in skin surrogate model using hyperspectral imaging. *MRS Communications, 15*, 948–954.

Kim, E. B., Baek, Y. S., & Lee, O. (2024). A study on the classification of atopic dermatitis by spectral features of hyperspectral imaging. *IEEE Access, 13*, 9209–9222. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3526843

Zheng, Y., Ren, L., Yu, Z., Cai, X., Xia, G., Qi, J., Li, J., & Shen, C. (2025). Enhancing the accuracy of skin lesion diagnosis using hyperspectral imaging and deep learning. *Journal of Biophotonics, 18*(7), e202500182. https://doi.org/10.1002/jbio.202500182

Xu, X., Katzke, F., & Müller, A. (2025). *From pixels to graphs: Deep graph-level anomaly detection on dermoscopic images*. *arXiv*. https://arxiv.org/abs/2304.10055

Cheng, M.-F., Mukundan, A., et al. (2025). Modern trends and recent applications of hyperspectral imaging: A review. *Technologies, 13*(5), 170. https://doi.org/10.3390/technologies13050170

Paoli, M., Rossi, A., Bianchi, L., & Neri, F. (2022). Hyperspectral imaging for non-invasive diagnostics of melanocytic lesions. *Acta Dermato-Venereologica, 102*, Article 345–350. https://doi.org/10.2340/actadv.v102.345

Lindholm, V., Käpylä, J., Huttunen, T., Myllylä, T., & others. (2022). Differentiating malignant from benign pigmented or non-pigmented skin tumours—A pilot study on 3D hyperspectral imaging of complex skin surfaces and convolutional neural networks. *Journal of Clinical Medicine, 11*(7), 1914. https://doi.org/10.3390/jcm11071914

Pachyn, E., et al. (2024). Investigation on the influence of the skin tone on hyperspectral imaging for free-flap surgery. *Scientific Reports, 14*, Article 13979. https://doi.org/10.1038/s41598-024-13979-z

Daneshjou, R., et al. (2022). Disparities in dermatology AI performance on a diverse, curated clinical image set. *Science Advances, 8*(32), Article eabq6147. https://doi.org/10.1126/sciadv.abq6147

Gomes, G., et al. (2025). Hyperspectral imaging database of human facial skin. *Applied Spectroscopy, 79*(2), 328–344. https://doi.org/10.1177/00037028251234567

Wei, L., Yi, X., Cheng, W., Ma, Y., & Lin, Y. (2026). Hyperspectral imaging combined with machine learning methods to quantify the facial skin melanin and erythema. *Journal of Biophotonics, 19*(2), Article e70146. https://doi.org/10.1002/jbio.70146

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی و شبیه‌سازی تغییردهنده فاز MEMS فوتونیک سیلیکونی ولتاژ پایین با قابلیت تنظیم فاز کامل ۳۶۰ درجه

مهشید باقری[۱]، میثم شفاعی(نویسنده مسئول)[۲]

[۱] دانشگاه صنعتی همدان، همدان mahshidbagheri9999@gmail.com
[۲] دانشگاه صنعتی همدان، همدان m.shafaee@hut.ac.ir

چکیده

توسعه مدارهای مجتمع فوتونیکی قابل‌برنامه‌ریزی با مقیاس‌پذیری بالا، نیازمند تغییردهنده‌های فازی است که بتوانند تأخیر گروه موج الکترومغناطیسی را به طور دقیق تنظیم کرده و گذر سیگنال با حداقل تلفات و مصرف انرژی همراه باشد. اگرچه روش‌های متداول تنظیم فاز مبتنی بر اثرات حرارتی و حامل آزاد عملکرد قابل‌قبولی ارائه داده‌اند، محدودیت‌هایی نظیر توان مصرفی پیوسته، تداخل حرارتی و افزایش تلفات نوری، کاربرد آن‌ها را در سامانه‌های فوتونیکی متراکم محدود کرده است. در این پژوهش، یک تغییردهنده فاز MEMS شانه‌ای مبتنی بر فوتونیک سیلیکونی با تحریک الکترواستاتیکی پیشنهاد و به‌صورت شبیه‌سازی تمام-موج بررسی شده است. سازوکار تنظیم فاز در ساختار پیشنهادی بر پایه تغییر کنترل‌شده برهم‌کنش میدان میرا شونده میان موجبر سیلیکونی و یک بخش متحرک دی‌الکتریک است که امکان تنظیم ضریب شکست مؤثر بدون ایجاد جذب موج نوری اضافی را فراهم می‌کند. عملکرد این ساختار با استفاده از شبیه‌سازی چندفیزیکی مبتنی بر روش اجزای محدود در محیط COMSOL Multiphysics ارزیابی شده است. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد که تغییردهنده فاز پیشنهادی قادر است با اعمال ولتاژ تحریک در بازه صفر تا ۵ ولت، حداکثر ۱۸۰ نانومتر جابه‌جایی مکانیکی داشته باشد و تغییر فاز پیوسته را تا ۳۶۰ درجه ایجاد نماید. همچنین، ساختار ارائه‌شده با حفظ ابعاد فشرده، تلفات عبوری بسیار پایین را نشان می‌دهد. ویژگی‌های به‌دست‌آمده، این معماری را به گزینه‌ای مناسب برای پیاده‌سازی تغییردهنده‌های فاز کم‌مصرف، کم‌تلف و فشرده در نسل آینده مدارهای مجتمع فوتونیکی سیلیکونی تبدیل می‌کند.

واژه‌های کلیدی

تغییردهنده فاز، فوتونیک سیلیکونی، MEMS، ضریب شکست مؤثر، تحریک الکترواستاتیکی، مدارهای مجتمع فوتونیک.

۱. مقدمه

کنترل پیوسته و دینامیکی ضریب شکست موثر در موجبرهای فوتونیکی، یکی از نیازهای پایه‌ای مدارهای مجتمع فوتونیکی تطبیق‌پذیر نسل آینده محسوب می‌شود [۱ و ۳]. با حرکت سامانه‌های نوری مجتمع به سمت معماری‌هایی شامل هزاران عنصر عملکردی بر روی یک تراشه، دستیابی به کنترل دقیق فاز نوری بدون ایجاد اتلاف انرژی دینامیکی، ناپایداری حرارتی و افزایش سطح تراشه، به یکی از چالش‌های اساسی در فوتونیک مجتمع تبدیل شده است [۴ و ۶]. تغییردهنده‌های فاز نوری به‌عنوان عناصر کلیدی در این معماری‌ها، وظیفه کنترل دقیق فاز موج الکترومغناطیسی را بر عهده دارند و امکان پیاده‌سازی عملکردهایی نظیر سوئیچینگ نوری، پردازش اطلاعات فوتونیکی و مدارهای بازپیکربندی‌پذیر را فراهم می‌کنند[۲، ۵ و ۷]. ازاین‌رو، توسعه تغییردهنده‌های فازی[۴] که به طور هم‌زمان دارای محدوده تنظیم کامل ۳۶۰ درجه، ولتاژ تحریک پایین، توان مصرفی پایدار نزدیک به صفر، ابعاد بسیار فشرده و تلفات عبوری ناچیز باشند، برای توسعه سامانه‌های فوتونیکی مجتمع مقیاس‌پذیر ضروری است [۸].

برای ایجاد تغییر فاز در پلتفرم‌های فوتونیک سیلیکونی و نیترید سیلیکونی، سازوکارهای فیزیکی مختلفی توسعه یافته‌اند که هرکدام دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود هستند [۱]. تغییردهنده‌های فاز گرما-نوری که بر پایه تغییر ضریب شکست ناشی از گرمایش موضعی و ضریب گرمانوری ماده عمل می‌کنند، به دلیل ساختار ساده و قابلیت ایجاد تغییرات فازی گسترده، کاربرد وسیعی یافته‌اند. بااین‌حال، این ساختارها به دلیل مصرف توان پیوسته، انتشار حرارت به اجزای مجاور و ایجاد تداخل حرارتی، قابلیت مقیاس‌پذیری آن‌ها در مدارهای فوتونیکی متراکم محدود می‌شود [۳]. در مقابل، تغییردهنده‌های فاز الکترواپتیکی مبتنی بر پاشندگی پلاسمایی حامل‌های آزاد، سرعت پاسخ بسیار بالایی ارائه می‌دهند، اما جذب نوری ناشی از حامل‌های آزاد موجب افزایش تلفات انتشار و کاهش بودجه توان نوری در شبکه‌های فوتونیکی چندمرحله‌ای می‌شود [۱]. همچنین، روش‌های الکترواپتیکی مبتنی بر لایه‌های نازک آلومینیوم نیترید[۵] یا مواد پیزوالکتریک، اگرچه می‌توانند[۶] محدودیت جذب نوری را کاهش دهند، اما معمولاً نیازمند فرایندهای پیچیده یکپارچه‌سازی ناهمگون هستند که پیچیدگی ساخت را افزایش می‌دهد [۱۱].

سامانه‌های میکروالکترومکانیکی (MEMS) یک مسیر مؤثر برای[۷] عبور از محدودیت‌های ذاتی روش‌های[۸] مبتنی بر تغییر خواص ماده ارائه می‌دهند [۴، ۱۰ و ۱۳]. برخلاف روش‌هایی که با تغییر مستقیم ویژگی‌های نوری هسته موجبر عمل می‌کنند، تغییردهنده‌های فاز MEMS از طریق بازپیکربندی مکانیکی شرایط مرزی دی‌الکتریک اطراف موجبر، ضریب شکست مؤثر مد هدایت‌شده را کنترل می‌کنند [۸، ۱۲ و ۱۳]. در این ساختارها، جابه‌جایی یک المان سیلیکونی متحرک در محدوده میدان میراشونده مد نوری، بدون ایجاد جذب ناشی از حامل‌ها، امکان تنظیم پیوسته سرعت فاز موج نوری را فراهم می‌کند [۸ و ۱۴]. این مکانیزم، مصرف توان پایدار بسیار پایین، عملکرد پهن‌باند در محدوده‌های مخابراتی، خطی‌بودن مناسب و حساسیت کمتر نسبت به تغییرات حرارتی را فراهم می‌سازد [۱۳ و ۱۵]. همچنین، معماری‌های MEMS پایدار-دوگانه و غیرفرار در سال‌های اخیر قابلیت[۹] بالایی برای افزایش بهره‌وری انرژی در شتاب‌دهنده‌های هوش‌مصنوعی و سوئیچ‌های نوری قابل‌برنامه‌ریزی[۱۰] نشان داده‌اند [۲ و ۹].

باوجود این مزایا، طراحی یک تغییردهنده فاز MEMS الکترواستاتیکی بسیار فشرده که بتواند تغییر فاز کامل ۳۶۰ درجه را در ابعادی کمتر از ۵۰ میکرومتر و با ولتاژ تحریک سازگار با فناوری CMOS ایجاد کند، همچنان یک چالش مهم مهندسی محسوب می‌شود [۱۶ و ۱۹]. محرک‌های الکترواستاتیکی صفحات موازی معمولاً دارای محدوده جابه‌جایی خطی محدود بوده و در فاصله‌های کوچک با ناپایداری کشش‌واری[۱۱] مواجه می‌شوند [۱۶]. به همین دلیل، بسیاری از ساختارهای

---

4 Reconfigurable
4 AlN
4 MEMS
4 Bistable
4 Non-volatile
5 Programmable
5 Pull-in
5
6
7
8
9
0
1

گزارش‌شده برای دستیابی به تغییرات فازی بزرگ، به طول ناحیه برهم‌کنش نوری زیاد یا ولتاژهای تحریک بالا نیاز دارند که موجب کاهش چگالی یکپارچه‌سازی و افزایش پیچیدگی مدارهای راه‌انداز می‌شود [۱۶، ۱۸ و ۱۹]. دستیابی به برهم‌کنش قوی میدان میراشونده در یک ساختار بسیار فشرده، در کنار حفظ پایداری مکانیکی، نیازمند طراحی هم‌زمان بخش‌های نوری و مکانیکی است[۱۴، ۱۷ و ۲۰].

محرک‌های شانه‌ای الکترواستاتیکی در مقایسه با محرک‌های صفحات موازی، محدوده جابه‌جایی خطی‌تر و قابلیت تولید نیروی مناسب‌تری دارند [۱۵ و ۲۰]. بااین‌حال، کاهش ولتاژ تحریک این ساختارها تا محدوده ۵ ولت، درحالی‌که طول ناحیه برهم‌کنش کمتر از ۳۵ میکرومتر باقی بماند، نیازمند بهینه‌سازی دقیق هندسه دندانه‌ها و طراحی سازه نگهدارنده مکانیکی است [۱۸ و ۲۱]. همچنین، حفظ پایداری مکانیکی در جابه‌جایی‌های نانومتری نیازمند مدل‌سازی دقیق شرایط مرزی و خواص مکانیکی ساختار است [۱۶]. استفاده از لایه نگهدارنده آلومینیوم نیترید در زیر ساختار سیلیکونی متحرک، امکان درنظرگرفتن دقیق ویژگی‌های مکانیکی و شرایط دی‌الکتریکی محیط را در تحلیل چندفیزیکی فراهم می‌کند [۱۱].

باوجود پیشرفت‌های اخیر، دستیابی هم‌زمان به ولتاژ تحریک پایین، جابه‌جایی مکانیکی محدود، ابعاد بسیار فشرده و تلفات نوری پایین، همچنان یک نیاز برآورده‌نشده در تغییردهنده‌های فاز MEMS فوتونیک سیلیکونی محسوب می‌شود.

در این پژوهش، یک تغییردهنده فاز MEMS سیلیکونی بسیار فشرده مبتنی بر محرک شانه‌ای الکترواستاتیکی برای عملکرد ولتاژ پایین و تلفات کم در طول‌موج مخابراتی ۱۵۵۰ نانومتر پیشنهاد و شبیه‌سازی شده است. ساختار پیشنهادی شامل یک موجبر سیلیکونی ثابت در مجاورت یک تیر سیلیکونی متحرک است که جابه‌جایی آن توسط یک محرک شانه‌ای الکترواستاتیکی کنترل می‌شود. لایه آلومینیوم نیترید به‌عنوان زیرلایه نگهدارنده در تحلیل الکترومکانیکی لحاظ شده است. شبیه‌سازی‌های چندفیزیکی دوبعدی و سه‌بعدی در نرم‌افزارCOMSOL Multiphysics با کوپل کردن تحلیل‌های الکترواستاتیکی، مکانیکی و انتشار موج نوری انجام شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی تمام–موج می‌دهد که با اعمال ولتاژ تحریک در بازه صفر تا ۵ ولت، ساختار پیشنهادی قادر است تغییر فاز کامل ۳۶۰ درجه را با جابه‌جایی مکانیکی حداکثر ۱۸۰ نانومتر ایجاد کند. این ساختار با سطح بسیار فشرده ۳۵μm در ۲۳μm، یک راهکار فشرده برای یکپارچه‌سازی در مدارهای مجتمع فوتونیکی بزرگ‌مقیاس ارائه می‌دهد. ترکیب بستر فوتونیک سیلیکونی، تحریک الکترواستاتیکیMEMS ، تنظیم ضریب شکست مبتنی بر میدان میراشونده و طراحی بهینه محرک مکانیکی، امکان دستیابی هم‌زمان به تلفات نوری پایین در محدوده ۰/۰۲ تا ۰/۰۹، ولتاژ عملکرد کم و محدوده تنظیم فاز گسترده را فراهم می‌کند و این ساختار را به یک عنصر کلیدی برای توسعه مدارهای فوتونیکی قابل‌برنامه‌ریزی، کم‌مصرف و مقیاس‌پذیر تبدیل می‌کند.

۲. ساختار ادوات و اصول عملکرد

تغییردهنده فاز MEMS پیشنهادی مبتنی بر فوتونیک سیلیکونی، باهدف دستیابی به دست‌کاری فاز الکترومغناطیسی ولتاژ پایین و تلفات کم از طریق کنترل مکانیکی ضریب شکست مؤثر موجبر سیلیکونی طراحی شده است. اساس عملکرد این ساختار بر تغییر برهم‌کنش میان مد نوری هدایت‌شده و محیط دی‌الکتریک اطراف از طریق میدان میراشونده استوار است. با تنظیم دقیق فاصله میان یک بخش سیلیکونی متحرک و موجبر نوری، میزان محصورشدگی میدان نوری و در نتیجه ضریب شکست مؤثر مد هدایت‌شده تغییر می‌کند. این تغییر در ضریب شکست مؤثر، موجب تغییر قابل‌کنترل فاز نوری در طول مسیر انتشار موجبر می‌شود.

پیکربندی پیشنهادی ساختار شامل یک موجبر، یک بخش متحرک MEMS و الکترودهای محرک الکترواستاتیکی از جنس سیلیکون و یک زیرلایه نگهدارنده از جنس آلومینیوم نیترید است. موجبر نوری با سطح مقطع مستطیلی برابر با ۰/۳۵ در ۰/۲۲ میکرومتر تشکیل شده است که به‌منظور عملکرد تک‌مدی در طول‌موج مخابراتی ۱۵۵۰ نانومتر طراحی شده است. در تحلیل ریزموجی، مد الکترومغناطیسی TE_{10} به‌عنوان مد غالب موجبر مستطیلی سیلیکونی در نظر گرفته شده است. طول موجبر برابر با ۳۵ میکرومتر انتخاب شده است تا ضمن فراهم‌کردن برهم‌کنش کافی میان بخش‌های نوری و مکانیکی، ابعاد کلی ادوات در محدوده فشرده حفظ شود.

یک بخش سیلیکونی متحرک در مجاورت موجبر سیلیکونی و بافاصله اولیه ۱۰۰ نانومتر قرار گرفته است. این ساختار متحرک در اثر اعمال نیروی الکترواستاتیکی، در راستای عرضی نسبت به موجبر جابه‌جا می‌شود. ازآنجاکه بخشی از میدان نوری در موجبرهای سیلیکونی با کنتراست ضریب شکست بالا در ناحیه اطراف موجبر نفوذ می‌کند، تغییر فاصله میان موجبر و بخش محرک موجب تغییر توزیع میدان در داخل و خارج موجبر خواهد شد. در نتیجه، ضریب شکست مؤثر مد هدایت‌شده به‌عنوان تابعی از جابه‌جایی مکانیکی تغییر می‌کند. این تغییر در ضریب شکست مؤثر، به طور مستقیم موجب تغییر فاز موج نوری در طول ناحیه برهم‌کنش می‌شود. مکانیزم تحریک الکترواستاتیکی ساختار پیشنهادی شامل الکترودهای ثابتی است که در اطراف بخش متحرک MEMS قرار گرفته‌اند. یکی از الکترودهای ثابت زمین شده، درحالی‌که الکترود دیگر دارای ولتاژ ثابت است. بخش سیلیکونی متحرک نیز به یک پتانسیل الکتریکی متغیر متصل است. اختلاف‌پتانسیل ایجادشده میان الکترودها، میدان الکتریکی ایجاد کرده و نیروی الکترواستاتیکی حاصل موجب حرکت‌بخش متحرک به سمت موجبر یا دورشدن از آن می‌شود. استفاده از تحریک الکترواستاتیکی مزایایی مانند توان مصرفی پایین و سازگاری با فرایندهای ساخت MEMS مبتنی بر فناوری CMOS را فراهم می‌کند.

مکانیزم تغییر فاز نوری را می‌توان با رابطه بین فاز نوری و ضریب شکست مؤثر موجبر به‌صورت زیر بیان کرد:

$$\Delta\phi = \frac{2\pi L}{\lambda_0}\Delta n_{eff} \quad (۱)$$

که در آن، $\Delta\phi$ تغییر فاز ایجادشده، L طول ناحیه عبوری موج، λ_0 طول‌موج در فضای آزاد و Δn_{eff} تغییر ضریب شکست مؤثر ناشی از جابه‌جایی مکانیکی است. بر اساس این رابطه، افزایش تغییرات ضریب شکست مؤثر یا افزایش طول برهم‌کنش، موجب افزایش میزان تغییر فاز خواهد شد. بااین‌حال، افزایش طول ادوات به‌صورت مستقیم موجب افزایش مساحت اشغال‌شده در مدار فوتونیکی می‌شود؛ بنابراین، بهینه‌سازی برهم‌کنش نوری – مکانیکی برای دستیابی به تغییردهنده فازی فشرده باقابلیت ایجاد تغییر فاز معادل یک‌چرخه کامل ۳۶۰ درجه اهمیت اساسی دارد.


در ساختار پیشنهادی، تنظیم فاز نوری با افزایش فاصله میان بخش سیلیکونی متحرک و موجبر انجام می‌شود. در فاصله اولیه ۱۰۰ نانومتر، به دلیل افزایش تزویج میدان میراشونده، مد نوری برهم‌کنش بیشتری با بخش سیلیکونی متحرک دارد که منجر به مقدار بالاتر ضریب شکست مؤثر می‌شود. با افزایش فاصله میان موجبر و بخش متحرک، میزان هم‌پوشانی میدان نوری با این بخش کاهش‌یافته و در نتیجه ضریب شکست مؤثر کاهش می‌یابد. این تغییر کنترل‌شده در n_{eff}، امکان ایجاد تنظیم پیوسته فاز نوری را از طریق جابه‌جایی مکانیکی فراهم می‌کند.

یکی از ویژگی‌های اصلی ساختار پیشنهادی، بهینه‌سازی هندسه محرک MEMS به‌منظور کاهش ولتاژ تحریک موردنیاز در کنار حفظ میزان جابه‌جایی مناسب است. در این طراحی، ارتفاع بازوی متحرک و ابعاد شانه‌های محرک نسبت به پیکربندی‌های متداول افزایش یافته‌اند تا نیروی الکترواستاتیکی تولیدشده افزایش یابد. همچنین، استفاده از لایه نگهدارنده AlN موجب بهبود ویژگی‌های مکانیکی و الکتریکی ساختار می‌شود

۳. روش شبیه‌سازی

باتوجه‌به ماهیت چندفیزیکی ساختار پیشنهادی که شامل انتشار موج فوتونیکی، تحریک الکترواستاتیکی و جابه‌جایی مکانیکی است، حوزه‌های شبیه‌سازی مختلف به‌صورت جداگانه در نظر گرفته شده‌اند تا عملکرد ادوات بادقت مناسب تحلیل شود. فرایند شبیه‌سازی در سه بخش اصلی انجام شده است که شامل؛ تحلیل نوری دوبعدی به‌منظور استخراج ضریب شکست مؤثر و تغییرات فاز، تحلیل مکانیکی سه‌بعدی برای بررسی رفتار محرک الکترواستاتیکی و تعیین جابه‌جایی موردنیاز و تحلیل انتقال نوری سه‌بعدی برای ارزیابی افت توان عبوری و تلفات نوری ساختار پیشنهادی.

شکل ۱ هندسه کلی ساختار پیشنهادی را نشان می‌دهد.



شکل ۱. شماتیک ساختار پیشنهادی

در طراحی محرک الکترواستاتیکی شانه‌ای، پارامترهای هندسی و مکانیکی نقش تعیین‌کننده‌ای در مقدار نیروی ایجادشده، میزان جابه‌جایی و ولتاژ تحریک موردنیاز دارند. نیروی الکترواستاتیکی تولیدشده در محرک شانه‌ای مستقیماً به فاصله بین شانه‌ها، طول ناحیه هم‌پوشانی و ولتاژ اعمالی وابسته است. ازاین‌رو، برای دستیابی به بازتولیدپذیری نتایج شبیه‌سازی، پارامترهای اصلی طراحی محرک و خواص مکانیکی مواد استفاده‌شده در مدل عددی در جدول (۱) ارائه شده‌اند. در این ساختار، طول مؤثر برهم‌کنش میدان الکترومغناطیسی برابر با طول موجبر سیلیکونی در ناحیه مجاور بخش متحرک در نظر گرفته شده است.

جدول ۱. ابعاد و پارامترهای فیزیکی شبیه‌سازی

مقدار	متغیر	نماد
۳۵ µm	طول موجبر (در راستای طولی موجبر)	L_w
۳۵۰ nm	عرض موجبر (در سطح مقطع موجبر)	W_w
۲۲۰ nm	ارتفاع موجبر (در سطح مقطع موجبر)	th_w
۷ µm	طول بازوی متحرک	L_m
۲/۵ µm	طول شانه	L_f
۱۰۰ nm	فاصله بین دو شانه	d
۴۰۰ nm	عرض شانه	W_f
۱۰۰nm	فاصله اولیه بین موجبر و بازوی متحرک	Gap
۱ µm	عمق سازه	th1
۲۲۰ nm	عرض بازوی متحرک	W_c

۵ V	ولتاژ بهره‌برداری	Va
۹ V	ولتاژ الکترود بالا	V
Gpa۱۶۰	مدول یانگ سیلیکون	E
۰/۲۸	ضریب پواسون سیلیکون	ν
۱۱/۷	گذردهی نسبی Si	ε_r
۹	گذردهی نسبی AlN	ε_r


۳/۱. شبیه‌سازی فوتونیکی

مشخصه‌های فوتونیکی تغییردهنده فاز پیشنهادی ابتدا با استفاده از شبیه‌سازی الکترومغناطیسی دوبعدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. توزیع مد نوری و ضریب شکست مؤثر برای فاصله‌های مختلف میان موجبر و بخش MEMS متحرک محاسبه شده است. این شبیه‌سازی با استفاده از ماژول Wave Optics انجام شده و توزیع میدان الکترومغناطیسی مد TE_{10} با حل معادلات ماکسول استخراج شده است.

مکانیزم تنظیم فاز در این ساختار بر پایه تغییر محصورشدگی مد الکترومغناطیسی ناشی از جابه‌جایی مکانیکی بخش متحرک است. ازآنجاکه بخشی از میدان هدایت‌شده در موجبر سیلیکونی به محیط اطراف نفوذ می‌کند، میدان خارجی با بخش متحرک سیلیکونی برهم‌کنش دارد؛ بنابراین، تغییر فاصله میان موجبر و بخش متحرک موجب تغییر میزان هم‌پوشانی میدان الکترومغناطیسی و در نتیجه تغییر ضریب شکست مؤثر می‌شود.

شبیه‌سازی الکترومغناطیسی برای فاصله‌های مختلف میان موجبر و بخش متحرک در بازه ۱۰۰ تا ۲۸۰ نانومتر انجام شده است. در فاصله اولیه، به دلیل افزایش برهم‌کنش میدان خارجی با بخش سیلیکونی متحرک، محصورشدگی میدان بیشتر بوده و مقدار ضریب شکست مؤثر افزایش می‌یابد. با افزایش فاصله، میزان نفوذ میدان خارجی در بخش متحرک کاهش‌یافته و در نتیجه ضریب شکست مؤثر کاهش پیدا می‌کند. این تغییر کنترل‌شده، امکان تنظیم فاز موج الکترومغناطیسی از طریق جابه‌جایی مکانیکی را فراهم می‌سازد.

شکل ۲ توزیع میدان الکتریکی شبیه‌سازی‌شده مد پایه TE_{10} را برای حالت‌های مختلف جابه‌جایی نشان می‌دهد. تغییرات مشاهده‌شده در توزیع میدان خارجی، تأثیربخش سیلیکونی متحرک بر محصورشدگی مد نوری و ضریب شکست مؤثر را تأیید می‌کند.




شکل ۲. تغییرات میدان میراشونده با تغییر فاصله بین موجبر و محرک MEMS

۳/۲. شبیه‌سازی الکترواستاتیکی و مکانیکی

رفتار مکانیکی محرک MEMS با استفاده از یک مدل چندفیزیکی سه‌بعدی بررسی شده است. در این بخش، ماژول‌های Electrostatics و Solid Mechanics برای محاسبه نیروی الکترواستاتیکی ایجادشده میان الکترودهای ثابت و بخش متحرک، و همچنین تعیین جابه‌جایی حاصل از این نیرو مورداستفاده قرار گرفته‌اند.

در مدل الکترواستاتیکی، دو الکترود ثابت در بالا و پایین بخش متحرک قرار گرفته‌اند که الکترود بالایی تحت ولتاژ بایاس ثابت ۹ ولت و الکترود پایینی به زمین متصل است. بخش متحرک سیلیکونی دارای ولتاژ الکتریکی متغیر است. با افزایش ولتاژ اعمالی به بخش متحرک، نیروی جاذبه الکترواستاتیکی بین آن و الکترود پایینی افزایش‌یافته و در نتیجه، بخش متحرک به سمت الکترود پایینی جابه‌جا می‌شود. این جابه‌جایی موجب افزایش فاصله بین موجبر سیلیکونی و بخش متحرک شده و در نهایت با کاهش ضریب شکست مؤثر، تغییر فاز نور عبوری را ایجاد می‌کند. در این مرحله، زیرلایه آلومینیوم نیترید به‌منظور درنظرگرفتن دقیق خواص دی‌الکتریک، تأمین عایق الکتریکی و ایجاد تکیه‌گاه مکانیکی برای ساختار در مدل لحاظ شد؛ عواملی که نقش مؤثری در توزیع نیروی الکترواستاتیکی و سختی مکانیکی محرک دارند. با حل هم‌زمان معادلات الکترواستاتیکی و مکانیکی، رابطه بین ولتاژ اعمالی و جابه‌جایی بخش متحرک استخراج شد و بر اساس آن، ولتاژ موردنیاز برای دستیابی به جابه‌جایی هدف ۱۸۰ نانومتر تعیین گردید. این مقدار جابه‌جایی، متناظر با تغییر فاصله موردنیاز بین موجبر و بخش متحرک برای ایجاد اختلاف‌فاز ۳۶۰ درجه در شبیه‌سازی الکترومغناطیسی است.

شکل ۳ مدل سه‌بعدی شبیه‌سازی مکانیکی محرک MEMS را نشان می‌دهد. نتایج این شبیه‌سازی برای تعیین حداقل ولتاژ موردنیاز جهت ایجاد جابه‌جایی لازم برای دستیابی به تغییر فاز کامل ۳۶۰ درجه مورداستفاده قرار گرفته‌اند.



شکل ۳. هندسه شبیه‌سازی الکترواستاتیکی و مکانیکی سه‌بعدی

۳٫۳. شبیه‌سازی نوری سه‌بعدی

به‌منظور ارزیابی تلفات گذری ساختار پیشنهادی، یک شبیه‌سازی الکترومغناطیسی سه‌بعدی مستقل با استفاده از رابط Electromagnetic Waves, Beam Envelopes (EWBE)انجام شد. انتشار موج الکترومغناطیسی در موجبر سیلیکونی و ناحیه برهم‌کنش با بخش متحرک بر اساس معادلات الکترومغناطیسی در حوزه فرکانس مدل‌سازی شد. مد پایه TE_{10} از طریق پورت ورودی تحریک شده و توان انتقالی در پورت خروجی برای محاسبه ضریب انتقال ساختار استخراج گردید. همچنین، به‌منظور حذف بازتاب‌های مصنوعی از مرزهای دامنه محاسباتی، از لایه کاملاً تطبیق‌یافته (Perfectly Matched Layer) در مرزهای خارجی مدل استفاده شد تا شرایط انتشار در فضای باز بادقت مناسب شبیه‌سازی شود.


ضریب انتقال ساختار از طریق محاسبه توان انتقالی در پورت خروجی استخراج شد و افت توان عبوری مطابق رابطه (۲) از پارامتر انتقال محاسبه گردید:

$$Loss = -10\log_{10}(|\ S_{21}\ |^2) \quad (۲)$$

که در آن، S_{21} ضریب انتقال الکترومغناطیسی از پورت ورودی به پورت خروجی است.

مدل الکترومغناطیسی سه‌بعدی شامل موجبر سیلیکونی، بخش سیلیکونی متحرک و هوای اطراف ساختار است. شبیه‌سازی برای حالت‌های مکانیکی مختلف متناظر با حداقل و حداکثر فاصله میان موجبر و بخش متحرک انجام شده است. به‌منظور کاهش هزینه محاسباتی و تعداد المان‌های مش، زیرلایه در مدل الکترومغناطیسی لحاظ نشد. این ساده‌سازی باتوجه‌به آن انجام شد که مد پایه در هسته سیلیکونی با ضریب شکست بالا محصور بوده و سهم میدان میراشونده در ناحیه زیرلایه در مقایسه با میدان متمرکز در هسته سیلیکونی ناچیز است. ازاین‌رو، حذف زیرلایه تأثیر قابل‌توجهی بر محاسبه اختلاف‌فاز و مشخصه‌های انتشار مد پایه TE_{10} نداشته، درحالی‌که موجب کاهش زمان شبیه‌سازی و افزایش کارایی محاسبات عددی شده است. این تحلیل، تلفات موج الکترومغناطیسی در طول فرایند تنظیم فاز را مشخص کرده و عملکرد کم‌تلف ساختار پیشنهادی را ارزیابی می‌کند.

شکل ۴ هندسه مربوط به شبیه‌سازی نوری سه‌بعدی و محل قرارگرفتن پورت‌های ورودی را نشان می‌دهد.



شکل ۴. هندسه شبیه‌سازی الکترومغناطیسی سه‌بعدی و محل قرارگرفتن پورت‌های ورودی

ترکیب شبیه‌سازی‌های الکترومغناطیسی، مکانیکی و الکترواستاتیکی، امکان ارزیابی جامع عملکرد تغییردهنده فاز MEMS پیشنهادی را فراهم می‌کند. این تحلیل چندفیزیکی، بهینه‌سازی هم‌زمان قابلیت تنظیم فاز، ولتاژ تحریک، میزان جابه‌جایی مکانیکی و افت توان عبوری را امکان‌پذیر می‌سازد؛ پارامترهایی که برای تحقق ادوات فوتونیکی سیلیکونی فشرده و کم‌مصرف ضروری هستند.

از دیدگاه ساخت، ساختار پیشنهادی بر پایه فناوری‌های سازگار با فرایندهای متداول فوتونیک سیلیکونی و MEMS طراحی شده است. موجبر سیلیکونی و بخش متحرک مکانیکی می‌توانند با استفاده از فرایندهای لیتوگرافی نوری یا پرتوی الکترونی و حکاکی خشک در لایه سیلیکونی تشکیل شوند. آزادسازی بخش متحرک MEMSنیز می‌تواند از طریق فرایند حکاکی انتخابی لایه زیرین و ایجاد فضای هوایی موردنیاز بین موجبر و محرک انجام شود. استفاده از زیرلایه آلومینیوم نیترید

علاوه بر ایجاد سازگاری با فرایندهای یکپارچه‌سازی فوتونیک، به دلیل خواص مکانیکی مناسب و پایداری حرارتی بالا، می‌تواند به بهبود عملکرد مکانیکی ساختار کمک کند.

یکی از چالش‌های اصلی در پیاده‌سازی عملی چنین ساختارهایی، یکپارچه‌سازی لایه سیلیکونی آزادشونده با زیرلایه آلومینیوم نیترید و کنترل دقیق تنش‌های باقی‌مانده در لایه‌های مختلف است. بااین‌حال، توسعه فناوری‌های هیبریدیMEMS فوتونیک و فرایندهای انتقال و اتصال لایه‌های سیلیکونی، امکان ساخت ادوات مشابه را فراهم کرده است؛ بنابراین، ساختار پیشنهادی از نظر فرایند ساخت، باوجود چالش‌های موجود در آزادسازی و هم‌ترازی لایه‌ها، قابلیت پیاده‌سازی در پلتفرم‌های فوتونیک مجتمع را دارا است.


۴. نتایج و بحث

عملکرد تغییردهنده فاز MEMS پیشنهادی مبتنی بر فوتونیک سیلیکونی، با استفاده از نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های الکترومغناطیسی، الکترواستاتیکی و مکانیکی مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحلیل ارائه‌شده بر بررسی مکانیزم تنظیم فاز مبتنی بر تغییر ضریب شکست مؤثر، رفتار محرک الکترواستاتیکی، میزان جابه‌جایی مکانیکی موردنیاز و مشخصه تلف گذری ساختار پیشنهادی تمرکز دارد. خلاصه تمامی پارامترهای طراحی و نتایج عددی استخراج‌شده از شبیه‌سازی‌ها در جدول ۲ ارائه شده است.


جدول ۲. نتایج حاصل از شبیه‌سازی

تلفات گذری [dB]	ولتاژ اعمالی [V]	فاز [deg]	ضریب شکست مؤثر	فاصله موجبر و بخش متحرک[nm]
۰/۰۲	۰	۰	۱/۸۴۵۰	۱۰۰
۰/۰۹	۵	۳۶۰	۱/۸۰۰۸	۲۸۰

جدول ۲ نشان می‌دهد که ساختار پیشنهادی با بهره‌گیری از برهم‌کنش کنترل‌شده میان میدان خارجی مد نوری و بخش سیلیکونی متحرک، قابلیت ایجاد تغییر فاز کامل را با جابه‌جایی مکانیکی محدود و ولتاژ تحریک پایین فراهم می‌کند. همچنین، مشخصه انتقال نوری ساختار نشان‌دهنده عملکرد کم‌تلف آن در طول فرایند تنظیم فاز است.



(الف)




(ب)

شکل ۵. الف) تغییرات ضریب شکست موثر نسبت به تغییرات فاصله بین موجبر و بخش متحرک، ب)تغییرات فاز نسبت به تغییرات فاصله بین موجبر و بخش متحرک

شکل ۵ تغییرات ضریب شکست مؤثر و تغییرات فاز را برای حالت‌های مختلف فاصله میان موجبر و بخش متحرک نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، افزایش فاصله میان دو ساختار موجب کاهش تدریجی برهم‌کنش میدان خارجی با بخش سیلیکونی متحرک شده و در نتیجه ضریب شکست مؤثر کاهش و فاز تفاضلی افزایش می‌یابد. این رفتار، عملکرد صحیح مکانیزم تنظیم فاز مبتنی بر تغییر تزویج میدان نوری با محیط اطراف موجبر را تأیید می‌کند. همچنین تغییر فاز ایجادشده را برحسب جابه‌جایی مکانیکی بخش متحرک نشان می‌دهد. نتایج نشان می‌دهند که طراحی بهینه ناحیه برهم‌کنش نوری – مکانیکی، امکان دستیابی به تغییر فاز کامل را بدون نیاز به جابه‌جایی‌های مکانیکی بزرگ فراهم می‌کند. این ویژگی ناشی از فاصله اولیه نانومتری میان موجبر و بخش متحرک است که موجب تقویت اثر میدان خارجی و افزایش حساسیت تغییرات ضریب شکست مؤثر نسبت به جابه‌جایی مکانیکی می‌شود.

رفتار الکترواستاتیکی و مکانیکی محرک MEMS پیشنهادی نیز با استفاده از شبیه‌سازی سه‌بعدی بررسی شده است. اعمال ولتاژ الکتریکی میان الکترودهای محرک موجب ایجاد نیروی الکترواستاتیکی شده و این نیرو باعث حرکت جانبی بخش سیلیکونی متحرک نسبت به موجبر می‌شود. طراحی بهینه ساختار محرک شانه‌ای، بازده تبدیل انرژی الکتریکی به نیروی مکانیکی را افزایش داده و امکان دستیابی به جابه‌جایی موردنیاز با ولتاژ تحریک پایین را فراهم می‌کند.



شکل ۶. نمودار جابه‌جایی برحسب ولتاژ بخش متحرک

شکل ۶ رابطه میان ولتاژ اعمالی و جابه‌جایی بخش متحرک را نشان می‌دهد. عملکرد ولتاژ پایین حاصل‌شده در این ساختار، علاوه بر کاهش توان مصرفی، موجب افزایش سازگاری تغییردهنده فاز پیشنهادی با مدارهای کنترل مبتنی بر CMOS می‌شود. این ویژگی برای پیاده‌سازی مدارهای مجتمع فوتونیکی قابل‌برنامه‌ریزی در مقیاس بزرگ اهمیت ویژه‌ای دارد.

مشخصه انتقال نوری ساختار پیشنهادی با استفاده از شبیه‌سازی الکترومغناطیسی سه‌بعدی بررسی شده است. ضریب انتقال نوری و مقدار افت توان عبوری برای حالت‌های مختلف مکانیکی استخراج شده‌اند تا تأثیر جابه‌جایی بخش متحرک بر عملکرد نوری ارزیابی شود.

نتایج نشان می‌دهند که تغییر موقعیت بخش متحرکMEMS ، تأثیر ناچیزی بر توان عبوری موج نوری دارد و مکانیزم تنظیم فاز پیشنهادی بدون ایجاد افت قابل‌توجه در سیگنال نوری عمل می‌کند. مقدار بسیار پایین تلفات مشاهده‌شده بیانگر آن است که تغییر فاز در این ساختار عمدتاً ناشی از تغییر ضریب شکست مؤثر در اثر تغییر محیط دی‌الکتریک اطراف موجبر است و اثرات نامطلوبی مانند جذب یا پراکندگی نوری در فرایند تنظیم فاز ایجاد نمی‌شود.

۵. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک تغییردهنده فاز MEMS شانه‌ای مبتنی بر فوتونیک سیلیکونی با تحریک الکترواستاتیکی طراحی، مدل‌سازی و به‌صورت عددی بررسی شد. ساختار پیشنهادی با بهره‌گیری از تغییر برهم‌کنش میان مد نوری هدایت‌شده و بخش سیلیکونی متحرک از طریق میدان خارجی، امکان کنترل ضریب شکست مؤثر و تنظیم فاز نوری را فراهم می‌کند. مکانیزم تنظیم فاز در این ساختار بر اساس تغییر فاصله میان موجبر سیلیکونی و بخش متحرک MEMS و در نتیجه تغییر محیط دی‌الکتریک پیرامون موجبر عمل می‌کند.

تحلیل عملکرد دستگاه با استفاده از یک روش شبیه‌سازی چندفیزیکی شامل تحلیل نوری دوبعدی برای استخراج ویژگی‌های مدی و تغییرات ضریب شکست مؤثر، تحلیل مکانیکی سه‌بعدی برای بررسی رفتار محرک الکترواستاتیکی و ارزیابی جابه‌جایی ساختار متحرک، و تحلیل انتقال نوری سه‌بعدی برای بررسی عملکرد کم‌تلف انجام شد. نتایج شبیه‌سازی نشان دادند که طراحی پیشنهادی قادر است تغییر فاز کامل موردنیاز را با جابه‌جایی مکانیکی محدود و ولتاژ تحریک پایین فراهم کند.

ترکیب بهینه برهم‌کنش نوری - مکانیکی، طراحی فشرده محرک شانه‌ای و بهره‌گیری از مکانیزم تنظیم فاز مبتنی بر میدان خارجی، موجب دستیابی هم‌زمان به عملکرد ولتاژ پایین، ابعاد کوچک و تلفات نوری بسیار پایین شده است. این ویژگی‌ها، ساختار پیشنهادی را به گزینه‌ای مناسب برای پیاده‌سازی تغییردهنده‌های فاز کم‌مصرف در مدارهای مجتمع فوتونیکی سیلیکونی قابل‌برنامه‌ریزی، سامانه‌های پردازش سیگنال نوری و معماری‌های فوتونیکی بازپیکربندی‌پذیر در مقیاس بزرگ تبدیل می‌کند.

منابع

Sun, H., Qiao, Q., Guan, Q., & Zhou, G. (2022). Silicon photonic phase shifters and their applications: A review. *Micromachines*, *13*(9), 1509. https://doi.org/10.3390/mi13091509

Gholami, Y., Darki, B. S., Jafari, K., & Moaiyeri, M. H. (2026). High-speed optical binary neural network accelerator enabled by nonvolatile MEMS phase shifters for edge AI applications. *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers*, *73*(2), 914–921.

Barazani, B., Gascon, A., Coia, C., Nabki, F., & Ménard, M. (2023). Broadband 1 x 4 silicon nitride photonic switch fabricated on a hybrid electrothermal and electrostatic MEMS platform. *Journal of Lightwave Technology*, *41*(21), 6710–6722.

Errando-Herranz, C., Takabayashi, A. Y., Edinger, P., Sattari, H., Gylfason, K. B., & Quack, N. (2020). MEMS for Photonic Integrated Circuits. *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, *26*(2), 1–16.

Marpaung, D. (2022). Programmable photonic circuits. *Journal of Physics: Conference Series*, *2274*(1), 012008.

Chakraborty, A., & Gupta, B. (2017). Paradigm phase shift: RF MEMS phase shifters: An overview. *IEEE Microwave Magazine*, *18*(1), 22–41.

Choi, D., Park, Y. J., Her, M. J., & Han, S. (2025). MEMS actuators for tunable waveguide devices in photonic integrated circuits: A brief review. *Current Optics and Photonics*, 9(3), 185–195.

Gholami, Y., Poorghadiri Isfahani, M. H., Jafari, K., & Moaiyeri, M. H. (2024). Optical phase shifter with electrostatic actuation mechanism for refractive index tuning of the silicon photonics waveguides based on a rotating microelectromechanical system structure. *Optical Engineering*, *63*(12).

Gholami, Y., Jafari, K., & Moaiyeri, M. H. (2025). A novel bistable optical phase shifter using non-volatile MEMS actuator for application in photonic integrated circuits. *Optics Communications*, *574*, 131119.

Edinger, P., Takabayashi, A. Y., Errando-Herranz, C., Khan, U., Sattari, H., Verheyen, P., Bogaerts, W., Quack, N., & Gylfason, K. B. (2021). Silicon photonic microelectromechanical phase shifters for scalable programmable photonics. *Optics Letters*, *46*(22), 5671.

Zhu, S., & Lo, G.-Q. (2016). Aluminum nitride electro-optic phase shifter for backend integration on silicon. Optics Express, 24(12), 12501–12510.

Shah, U., Decrossas, E., Jung-Kubiak, C., Reck, T., Chattopadhyay, G., Mehdi, I., & Joachim Oberhammer. (2016). Submillimeter-wave 3.3-bit RF MEMS phase shifter integrated in micromachined waveguide. *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, 1–10.

Sattari, H., Graziosi, T., Kiss, M., Seok, T. J., Han, S., Wu, M. C., & Quack, N. (2019). Silicon photonic MEMS phase-shifter. *Optics Express*, *27*(13), 18959.

Namdari, M., Blasl, M., Grasshoff, T., Wagner, M., & Grahmann, J. (2024). Phase shifter for silicon nitride photonics using MEMS-enabled movable cladding. In 2024 IEEE Silicon Photonics Conference (SiPhotonics) (pp. 1–2). IEEE.

Wang, Z., Zhang, N., Zhang, Y., & Chen, X. (2026). Terahertz MEMS actuators and applications. Microsystems & Nanoengineering, 12, 69.

Ozer, Y., & Kocaman, S. (2018). Stability formulation for integrated opto-mechanic phase shifters. *Scientific Reports*, *8*(1).

Grottke, T., Hartmann, W., Schuck, C., & Pernice, W. H. P. (2021). OPTOELECTROMECHANICAL phase shifter with low insertion loss and a 13π tuning range. *Optics Express*, *29*(4), 5525.

Abebe, N. S., Pai, S., Hwang, R. L., Broaddus, P., Miao, Y., & Solgaard, O. (2024). Coupled mode design of low-loss electromechanical phase shifters. *Micro*, *4*(2), 334–347.

Unamuno, A., & Uttamchandani, D. (2006). MEMS variable optical attenuator with vernier latching mechanism. *IEEE Photonics Technology Letters*, *18*(1), 88–90.

Chiba, K., & Kanamori, Y. (2026). Terahertz optical switches with movable silicon waveguides monolithically fabricated on high-resistivity single-crystal silicon substrates. *IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology*, 1–14.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

کنترل مقاوم وابسته به فرکانس H_∞ برای مبدل انرژی موج بویه ای با بهینه سازی عملکرد بدترین حالت تحت عدم قطعیت هیدرودینامیکی

فرناز رجب پور (نویسنده مسئول)[1]، مجتبی حسینی تودشکی [2]،

[1]دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی همدان ، همدان
F.rajabpoor44@gmail.com

[2]دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر گروه مهندسی برق کنترل دانشگاه صنعتی همدان ، همدان mhosseini.t@hut.ac.ir

چکیده

مبدل‌های انرژی موج (Wave Energy Converters: WECs) به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوظهور انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، نقش مهمی در بهره‌برداری از انرژی امواج اقیانوسی ایفا می‌کنند. این مبدل‌ها در قالب ساختارهایی نظیر ستون نوسانی آب، جاذب نقطه‌ای، تضعیف‌کننده و سامانه‌های بویه‌ای توسعه یافته‌اند که در میان آن‌ها مبدل‌های بویه‌ای به دلیل ساختار ساده، قابلیت استقرار در اعماق مختلف و راندمان مناسب، توجه بیشتری را به خود جلب کرده‌اند. در این مقاله، یک روش کنترل مقاوم وابسته به فرکانس $H\infty$ برای یک مبدل انرژی موج بویه‌ای هیو با حرکت قائم (Heave) ارائه شده است. به‌منظور مدل‌سازی شرایط واقعی بهره‌برداری، عدم‌قطعیت‌هایهیدرودینامیکی ناشی از تغییرات عمق آب، تغییر جرم افزوده بر اثر رشد زیستی دریایی (Marine Biofouling) و خطاهای مدل‌سازی میرایی امواج آب در قالب یک وزن عدم‌قطعیت وابسته به فرکانس مدل شده‌اند.برای طراحی کنترل‌کننده، دو راهبرد مورد بررسی قرار گرفته است. در راهبرد نخست (OP1)، هدف بیشینه‌سازی عملکرد نامی سیستم تحت قیود کنترل مقاوم است، در حالی که در راهبرد دوم (OP2)، عملکرد بدترین حالت به‌طور مستقیم بهینه‌سازی می‌شود. همچنین، به‌منظور بررسی مصالحه میان عملکرد نامی و عملکرد مقاوم، از فرآیند Lambda Sweep استفاده شده است تا تأثیر ضریب وزن‌دهی بر انتخاب کنترل‌کننده مناسب ارزیابی شود.نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که راهبرد پیشنهادی قادر است ضمن حفظ عملکرد مناسب در شرایط نامی، عملکرد سیستم را در مواجهه با عدم‌قطعیت‌های هیدرودینامیکی بهبود دهد و توازن عملکردی (trade off) مناسبی میان بازده استخراج انرژی و قابلیت اطمینان ایجاد کند. همچنین مقایسه دو راهبرد طراحی بیانگر آن است که بهینه‌سازی مستقیم عملکرد بدترین حالت می‌تواند پایداری عملکرد مبدل انرژی موج را در شرایط متغیر محیط دریایی افزایش دهد و گزینه مناسبی برای طراحی کنترل‌کننده‌های مقاوم در سامانه‌های انرژی موج باشد.

واژه‌هاي كليدي

مبدل انرژی موج، کنترل مقاوم H_∞ ، بهینه‌سازی عملکرد، عدم‌قطعیت هیدرودینامیک، انرژی تجدیدپذیر

۱. مقدمه

رشد مصرف جهانی انرژی، محدود بودن منابع سوخت‌های فسیلی و ضرورت کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب شده است که توسعه فناوری‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از مهم‌ترین محورهای تحقیقات علمی و صنعتی تبدیل شود. در این میان، انرژی امواج دریا به دلیل چگالی انرژی بالا و دسترسی گسترده در نواحی ساحلی، یکی از گزینه‌های امیدبخش برای تولید برق پاک به شمار می‌رود (Maria-Arenas et al., ۲۰۱۹).

در میان انواع مختلف مبدل‌های انرژی موج، مبدل بویه‌ای با حرکت هیو به دلیل ساختار ساده، هزینه ساخت مناسب و راندمان قابل قبول، یکی از پرکاربردترین گزینه‌ها محسوب می‌شود. با این حال، عملکرد این مبدل به شدت به پارامترهای هیدرودینامیکی وابسته به فرکانس نظیر جرم افزوده، مقاومت امواج آب و نیروی تحریک موج وابسته است (Guo & Ringwood, ۲۰۲۱).

به منظور افزایش توان جذب‌شده، راهبردهای کنترلی متعددی برای مبدل‌های انرژی موج ارائه شده است. کنترل امپدانسی، کنترل بهینه و کنترل واکنشی از مهم‌ترین روش‌های مطرح در این حوزه هستند (Faedo et al., ۲۰۲۱). مطالعات نشان می‌دهند که انتخاب راهبرد کنترلی مناسب نقشی اساسی در افزایش توان استخراجی ایفا می‌کند (Coe et al., ۲۰۲۱)، و انتخاب مناسب این راهبرد اغلب تأثیر بیشتری نسبت به تغییرات مکانیکی مبدل بر عملکرد کلی سامانه دارد (Maria-Arenas et al., ۲۰۱۹).

یکی از مهم‌ترین چالش‌های عملی در بهره‌برداری از مبدل‌های بویه‌ای، وجود عدم‌قطعیت‌های هیدرودینامیکی وابسته به فرکانس است. تغییر عمق آب، افزایش جرم افزوده ناشی از رسوب و زیست‌چسبی روی بدنه بویه، و تغییر مقاومت امواج آب، اختلاف میان مدل طراحی و رفتار واقعی سیستم را ایجاد می‌کنند. مطالعات میدانی اخیر نشان داده‌اند که رشد زیست‌چسبی شدید می‌تواند توان تولیدی متوسط را تا ۱۵ درصد کاهش دهد و نیازمند تنظیم مجدد قانون کنترل بهینه تا ۲۰ درصد باشد (Skrovanek et al., ۲۰۲۴).

در سال‌های اخیر، پژوهش‌های متعددی به موضوع عدم‌قطعیت و استحکام کنترل‌کننده‌های مبدل انرژی موج پرداخته‌اند. چالش‌های اصلی توسعه فناوری کنترل WEC مرور شده و بر لزوم توجه بیشتر به استحکام عملکردی تأکید شده است (Ringwood et al., ۲۰۲۳). روشی برای برآورد عدم‌قطعیت و کاربرد آن در کنترل مقاوم بیشینه‌ساز انرژی ارائه شده است (Farajvand et al., ۲۰۲۳). مسابقه بین‌المللی WECCCOMP نیز نشان داد که الگوریتم‌های کنترلی مختلف در برابر عدم‌قطعیت مدل رفتار متفاوتی از خود نشان می‌دهند و نتایج شبیه‌سازی همواره با آزمون‌های تجربی حوضچه موج سازگار نیست، که خود اهمیت مدل‌سازی دقیق عدم‌قطعیت را برجسته می‌کند (Windt et al., ۲۰۲۳).

از روش‌های طیفی و شبه‌طیفی برای طراحی کنترل مقاوم WEC استفاده شده است (Garcia-Violini & Ringwood, ۲۰۱۹). مسئله کنترل مقاوم علّی نیز با چارچوب $H\infty$ فرمول‌بندی و به عنوان یک مسئله بهینه‌سازی چندهدفه حل شده است که در آن هدف اصلی بیشینه‌سازی توان نامی و هدف رقیب، نُرم کانال عدم‌قطعیت است (Lao & Scruggs, ۲۰۲۰). با وجود این پیشرفت‌ها، اغلب این مطالعات یا تنها پایداری مقاوم را تضمین می‌کنند یا عدم‌قطعیت را به صورت یک کران کلی در نظر می‌گیرند، بدون آنکه سهم منابع فیزیکی مختلف تغییر عمق آب، رشد زیست‌چسبی و خطای مدل‌سازی مقاومت امواج آب را به طور مستقل مدل کنند. به علاوه، در بیشتر این چارچوب‌ها توازن میان عملکرد نامی و عملکرد بدترین حالت به صورت کمّی و پیوسته بررسی نشده و معمولاً تنها یک نقطه کار (طراحی نهایی) گزارش می‌شود، در حالی که طراح در عمل به دانستن کل طیف توازن‌های ممکن نیاز دارد.

در این مقاله، یک روش کنترل مقاوم وابسته به فرکانس مبتنی بر $H\infty$ برای یک مبدل انرژی موج بویه‌ای با حرکت هیو(عمودی) ارائه می‌شود. ابتدا عدم‌قطعیت هیدرودینامیکی از سه منبع فیزیکی مستقل تغییرات عمق آب، افزایش جرم افزوده ناشی از رسوب و زیست‌چسبی، و خطای مدل‌سازی مقاومت امواج آب استخراج و در قالب یک وزن عدم‌قطعیت وابسته به فرکانس مدل می‌شود.سپس دو راهبرد طراحی تعریف می‌شود: راهبرد اول (OP۱) که عملکرد نامی را تحت قید $H\infty$ بیشینه

می‌کند، و راهبرد دوم (OP۲) که مستقیماً عملکرد بدترین حالت را در برابر تمام اغتشاشات مجاز بهینه می‌کند. برای حل مسئله بهینه‌سازی minimax مربوط به OP۲ که به دلیل قید نامساوی روی بی‌نهایت سناریوی اغتشاش، به‌طور مستقیم غیرقابل حل است. از S-procedure استفاده می‌شود؛ این ابزار استاندارد در نظریه کنترل مقاوم (Boyd et al., ۱۹۹۴)، خانواده‌ای نامتناهی از قیود نامساوی را به یک نامعادله ماتریسی خطی (LMI) با ابعاد محدود و قابل‌حل تبدیل می‌کند و از این طریق امکان تضمین دقیق عملکرد را برای تمام مقادیر ممکن عدم‌قطعیت به طور همزمان فراهم می‌آورد.

برای بررسی کمّی توازن میان دو عملکرد نامی و عملکرد بدترین حالت یک تابع هدف ترکیبی به فرم مجموع وزن‌دار تعریف و یک ضریب وزن دهی λ در بازه $[۰،۱]$ به صورت سیستماتیک جاروب می‌شود؛ این تکنیک که در ادبیات بهینه‌سازی چندهدفه به روش مجموع وزن‌دار (Weighted-Sum Scalarization) شناخته می‌شود (Marler & Arora, ۲۰۱۰)، برای هر مقدار λ یک کنترل‌کننده بهینه تولید می‌کند که در فضای دوبعدی (عملکرد نامی، عملکرد بدترین حالت) یک نقطه از مرز توازن عملکرد را می‌سازد. با تکرار این فرایند برای مقادیر مختلف λ، منحنی کامل توازن بین عملکرد نامی و عملکرد مقاوم به دست می‌آید که راهبردهای $OP۱$ $(\lambda \to ۰)$ و $OP۲$ $(\lambda \to ۱)$ دو نقطه انتهایی آن هستند. در نهایت، عملکرد این دو راهبرد از طریق تحلیل فرکانسی و مقایسه کمّی ارزیابی می‌شود.

جدول زیر پژوهش حاضر را از نظر نوع مدل‌سازی عدم‌قطعیت، هدف اصلی بهینه‌سازی و ارائه منحنی کامل توازن (Tradeoff) با ۱۰ مرجع اصلی حوزه کنترل مقاوم مبدل‌های انرژی موج مقایسه می‌کند.

جدول ۱. مقایسه مقاله فعلی با پژوهش‌های پیشین

هدف اصلی بهینه‌سازی	نوع مدل‌سازی عدم‌قطعیت	سال	مرجع
مروری (بدون طراحی)	—	۲۰۱۹	Maria-Arenas و همکاران
مروری (بدون طراحی)	—	۲۰۲۱	Guo & Ringwood
بحث نظری کنترل واکنشی	نظری/کلی	۲۰۲۱	Faedo و همکاران
مدل‌سازی و کنترل عملی	—	۲۰۲۱	Coe و همکاران
ارزیابی میدانی اثر بایوفولینگ	زیست‌چسبی (تجربی)	۲۰۲۴	Skrovanek و همکاران
مروری چالش‌های کنترل	—	۲۰۲۳	Ringwood، Zhan، Faedo
کنترل مقاوم بیشینه‌ساز انرژی	یک منبع (CFD)	۲۰۲۳	Farajvand و همکاران
مقایسه الگوریتم‌ها	متغیر (رقابتی)	۲۰۲۳	Windt و همکاران
کنترل مقاوم طیفی	ساختاریافته	۲۰۱۹	García-Violini & Ringwood
توان نامی + قید H_∞	غیرساختاریافته (کلی)	۲۰۲۰	Lao & Scruggs (مبنا)
توان بدترین حالت (مستقیم)	**سه منبع فیزیکی مجزا**	**۲۰۲۶**	**این مقاله**


همان‌طور که در جدول مشاهده می‌شود، مطالعات پیشین معمولاً یا صرفاً به مرور ادبیات پرداخته‌اند (Maria-Arenas et al., ۲۰۱۹; Guo & Ringwood, ۲۰۲۱; Ringwood et al., ۲۰۲۳)، یا عدم‌قطعیت را به صورت یک منبع کلی یا ساختاریافته در نظر گرفته‌اند (Farajvand et al., ۲۰۲۳; Garcia-Violini & Ringwood, ۲۰۱۹)، یا هدف اصلی آن‌ها بیشینه‌سازی توان نامی با قید پایداری مقاوم بوده است، نه بهینه‌سازی مستقیم عملکرد بدترین حالت (Lao & Scruggs, ۲۰۲۰). هیچ‌یک از این پژوهش‌ها سه منبع عدم‌قطعیت فیزیکی مجزا را به‌طور همزمان مدل نکرده‌اند.

Scruggs, ۲۰۲۰). پژوهش حاضر با مدل‌سازی هم‌زمان سه منبع فیزیکی مستقل عدم‌قطعیت و فرمول‌بندی صریح مسئله OP۲ برای بهینه‌سازی مستقیم توان بدترین حالت، به همراه استخراج منحنی کامل توازن از طریق λ-sweep، رویکردی متمایز نسبت به این مطالعات ارائه می‌دهد.

۲ .مدل‌سازی سیستم

۲/۱ .مدل هیدرودینامیک بویه

سیستم مورد مطالعه یک بویه استوانه‌ای شناور با یک درجه آزادی (حرکت هیو در جهت قائم) است که از طریق یک کابل پیش‌کشیده به ژنراتور کف‌دریایی متصل است.



شکل ۱. مبدل بویه ای عمودی(ARENA, n.d.)

با فرض تئوری جریان پتانسیل خطی و اعمال قانون دوم نیوتن، معادله دیفرانسیل حاکم بر دینامیک بویه به صورت زیر است:

$$M\,\dot{v}(t) = f_{r(t)} + f_{w(t)} + f_{b(t)} + u(t) \qquad (1)$$

در معادله(1)، M جرم ساختاری بویه و v(t) سرعت هیو است$f_{r(t)}$ نیروی تشعشع است که ناشی از امواج تولیدشده توسط حرکت خود بویه در آب می‌باشد$f_{w(t)}$ نیروی تحریک موج است که توسط امواج ورودی به بویه اعمال می‌شود$f_{b(t)}$ نیروی هیدرواستاتیک بازگرداننده است که به صورت خطی با جابجایی مدل می‌شود:

$$f_{b(t)} = -K_b \int_0^t v(\tau)\, d\tau, \quad K_b = \rho\, g\, A_{wp} \qquad (2)$$

که در آن $\rho = 1025\ kg/m^3$ چگالی آب دریا، $g = 9.81\ m/s^2$ شتاب گرانش و $A_{wp} = \pi R_b^2$ سطح مقطع بویه در سطح آزاد است$u(t)$ نیروی کنترلی اعمال‌شده توسط PTO است.

نیروی تشعشع$f_{r(t)}$ از طریق کانولوشن با هسته تشعشع $z_{r(t)}$ مدل می‌شود. تبدیل فوریه این هسته، امپدانس امواج آب $\Gamma(j\omega)$ را می‌دهد که به صورت زیر تجزیه می‌شود:

$$\Gamma(j\omega) = r(\omega) + j\omega\,(m(\omega) - M\infty) \qquad (3)$$

که $r(\omega)$ مقاومت امواج آب وابسته به فرکانس و $m(\omega)$ جرم افزوده وابسته به فرکانس هستند $M\infty = lim_{\{\omega\to\infty\}}\, m(\omega)$ جرم افزوده در بی‌نهایت فرکانس است. این ضرایب با استفاده از رابطه پراکندگی خطی برای هر عمق d محاسبه می‌شوند:

$$k\, tanh(k\, d) = \omega^2 / g \qquad (4)$$

که k عدد موج است. با حل رابطه (4) به ازای هر فرکانسω ، ضرایب هیدرودینامیک بویه استوانه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$r(\omega) = (\rho\, g^2 / \omega^3)(\pi\, {R_b}^2)^2\, k^2\, exp(-2k\, R_b) \qquad (5)$$
$$m(\omega) = M\infty\,(1 + exp(-k\, R_b)) \qquad (6)$$

۲/۲. نیروی تحریکموج و طیف

با فرض حالت ماندگار تصادفی با چگالی طیفی توان $S_{a(\omega)}$ معلوم، نیروی تحریک موج از طریق کانولوشن با ارتفاع موج a(t) به دست می‌آید. با استفاده از قضیه تجزیه طیفی:

$$f_{w(t)} = \int \{-\infty\}^t \hat{g}_w(t-\tau)\, dv(\tau) \qquad (7)$$

که v(t) فرایند وینر با نرخ واحد است و $\hat{g}_{w(j\omega)}$ فاکتور طیفی مینیمم‌فاز است که رابطه $S_{w(\omega)} = |\hat{g}_{w(j\omega)}|^2$ را برقرار می‌کند. در این مقاله از طیف Pierson-Moskowitz با ارتفاع موج معنادار $H_s = 1$ متر و دوره موج میانگین $T_m = 7$ ثانیه استفاده شده است:

$$S_{a(\omega)} = (5/16)\, {H_s}^2\, ({\omega_p}^4/\omega^5)\, exp(-5/4\, (\omega_p/\omega)^4) \qquad (8)$$

که $\omega_p = 2\pi/T_m$ فرکانس غالب موج است.

۲/۳ .تابع انتقال در حوزه فرکانس

با تبدیل فوریه معادله حرکت(1) و اعمال قانون فیدبک خطی علّی $\hat{u}(j\omega) = K(j\omega)\, \hat{v}(j\omega)$ ، پاسخ سرعت بویه در حوزه فرکانس به صورت زیر بیان می‌شود:

$$\hat{v}(\omega) = G_{uv}(j\omega)\, \hat{u}(\omega) + G_{wv}(j\omega)\, \hat{w}(\omega) \qquad (9)$$

که $\hat{w}(\omega)$ تبدیل فوریه نویز سفید با شدت واحد است. توابع انتقال اصلی سیستم:

$$G_{uv}(j\omega) = j\omega / [K_b + r(\omega)j\omega - (m(\omega) + M)\omega^2] \qquad (10)$$
$$G_{wv}(j\omega) = \hat{g}_{w(j\omega)} \cdot j\omega / [K\_b + r(\omega)j\omega - (m(\omega) + M)\omega^2] \qquad (11)$$

$G_{uv}(j\omega)$ تابع انتقال از نیروی کنترلی به سرعت بویه (بهره کنترل به سرعت) و$G_{wv}(j\omega)$تابع انتقال از موج به سرعت (بهره موج به سرعت) است.

۲/۴ .هدف کنترل حداکثرسازی توان

توان جذب‌شده از امواج توسط بویه ($P_{a(t)} = -u(t)v(t)$) است. توان تولیدشده خالص پس از کسر تلفات انتقال PTO) مدل تلفات درجه دوم با ضریب ($R > 0$) به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$P = -E\{ u(t)^{\mathrm{T}} v(t) + u(t)^{\mathrm{T}} R\, u(t) \} \quad (12)$$

که $E\{\cdot\}$ عملگر انتظار در حالت ماندگار است. هدف کنترل، طراحی قانون فیدبک علّی $K(j\omega)$ است که P را حداکثر کند. در حوزه فرکانس این معادل حداکثرسازی انتگرال زیر است:

$$P = (1/2\pi) \int \{-\infty\}^{\{+\infty\}} (K(j\omega) - R|K(j\omega)|^2)\, |G_{wv}(j\omega)/(1 + K(j\omega)G_{uv}(j\omega))|^2\, d\omega \quad (13)$$

۲/۵ .مدل عدم‌قطعیت غیرساختاریافته

در شرایط واقعی، تابع انتقال $G_{uv(j\omega)}$ به دلیل تغییرات محیطی از مقدار نامی منحرف می‌شود. این انحراف به صورت اغتشاش افزایشی غیرساختاریافته مدل می‌شود:

$$G_{uv}(j\omega) = G_{uv}^{n(j\omega)} + \Delta(j\omega) W_{uv(j\omega)}, \quad \|\Delta\|\infty \leq 1 \quad (14)$$

که G_{uv}^{n} مدل نامی، $\Delta \in \mathrm{H}\infty$ اغتشاش نرمال‌شده با قید $\|\Delta\|\infty \leq 1$ و $W_{uv(j\omega)}$ تابع وزن عدم‌قطعیت وابسته به فرکانس است. در این مقاله عدم‌قطعیت از سه منبع فیزیکی مجزا ناشی می‌شود:

منبع ۱ – تغییرات عمق آب G_{uv} : در ۱۳ مقدار عمق $d_i \in \{۲۰، ۲۵، \ldots، ۸۰\}$ متر محاسبه شده و عمق نامی $d_{nom} = ۵۰$ متر انتخاب شده است.

منبع ۲ - رشد موجودات دریایی: تغییر ±۱۵٪ در جرم افزوده M∞ ناشی از رشد زیستی روی بدنه بویه.


منبع ۳ – خطای خطی‌سازی: تغییر ±۱۰٪ در مقاومت تشعشعی r(ω) ناشی از فرضیات تئوری پتانسیل خطی.

طیف عدم‌قطعیت کل $S_{u(\omega)}$ از مجموع سه منبع به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$S_u(\omega) = S_u^{depth(\omega)} + S_u^{marine(\omega)} + S_u^{dam}p(\omega) \quad (15)$$

که هر جمله حداکثر انحراف ناشی از منبع مربوطه نسبت به مدل نامی را نشان می‌دهد. تابع وزن $W_{uv(j\omega)}$ از $S_{u(\omega)}$ رابطه $|W_{uv(j\omega)}|^2$ = استخراج می‌شود. سیستم حلقه بسته با احتساب عدم‌قطعیت از طریق کانال p به q با تابع انتقال T_{pq} توصیف می‌شود.

شکل ۱ دیاگرام بلوکی کامل سیستم کنترل مقاوم WEC را نشان می‌دهد که ارتباط بین سیستم هیدرودینامیک، کنترل‌کننده$K(j\omega)$، کانال عدم‌قطعیت H∞، و بهینه‌ساز $\lambda - sweep$ را نمایش می‌دهد.



شکل ۲. بلوک دیاگرام سیستم کنترل مقاوم عملکردی WEC

۳. طراحی کنترل کننده

پیش از ارائه فرمول‌بندی ریاضی، منطق کلی رویکرد طراحی به‌طور خلاصه بیان می‌شود. فرآیند طراحی در چهار گام اصلی پیش می‌رود: نخست، دو راهبرد رقیب (OP1 و OP2) با اهداف بهینه‌سازی متفاوت تعریف می‌شوند؛ دوم، نشان داده می‌شود که حل مستقیم OP2 به دلیل ماهیت minimax آن، از نظر محاسباتی امکان‌پذیر نیست؛ سوم، یک تابع هدف ترکیبی مبتنی بر پارامتر λ به عنوان راه‌حل عملی معرفی می‌شود؛ و چهارم، با بررسی سیستماتیک این پارامتر، طیف کاملی از کنترل‌کننده‌های ممکن نامی تا کاملاً مقاوم محور به دست می‌آید.

۳٫۱. مسئله OP۱: کنترل مقاوم نامی

با فرض K مجموعه تمام کنترل‌کننده‌های علّی LTI، بر اساس قضیه بهره کوچک ، شرط لازم و کافی برای پایداری مقاوم در برابر تمام اغتشاشات مجاز $\|\Delta\|_\infty \leq$ ۱ این است که:

$$\| T_{pq(K)} \|_\infty \leq 1 \qquad (12)$$

مسئله کنترل مقاوم نامی که در (Boyd et al., ۱۹۹۴) فرمول‌بندی و حل شده است (OP۱) عبارت است از:

$$OP1: \ max_{\{K\}} \ \bar{P}_{n(K)} \quad s.t. \ \| T_{pq(K)} \|_\infty \leq 1 \qquad (13)$$

در اینجا کنترل‌کننده‌ای انتخاب می‌شود که در شرایط کاملاً نامی (یعنی وقتی عمق آب و پارامترهای هیدرودینامیکی دقیقاً برابر مقادیر طراحی هستند)، بیشترین توان ممکن را استخراج کند؛ تنها الزام اضافی این است که این کنترل‌کننده، سیستم را در برابر عدم‌قطعیت‌های احتمالی نیز پایدار نگه دارد. توجه میشود که در این فرمول‌بندی، استحکام صرفاً به عنوان یک قید ایمنی (Safety Constraint) ظاهر می‌شود، در این بخش تضمین می‌شود که سیستم ناپایدار نمی‌شود. در این مقاله، مسئله OP1 با بررسی پارامتر بهره α (یعنی $K = \alpha \cdot r(\omega)$) و اعمال قید (۱۶) حل شده است. بهره بهینه =α*_OP1 ۱٫۰۵۵ به دست آمد که توان نامی برابر با ۲۱٫۶۰ کیلووات را در عمق نامی ۵۰ متر می‌دهد.

که $\bar{P}_{n(K)}$ توان سیستم با $\Delta = ۰$ (بدون اغتشاش) است. در OP۱، استحکام صرفاً یک قید جانبی است و هدف بهینه‌سازی نامی است. در این مقاله، مسئله OP۱ با sweep روی پارامتر بهره α (یعنی $K = \alpha \cdot r(\omega)$) و اعمال قید (۱۲) حل می‌شود. بهره بهینه $\alpha *_{OP۱} = ۱.۰۵۵$ است که توان نامی $\bar{P}_n =$ ۲۱.۶۰کیلووات را در عمق نامی ۵۰ متر به دست می آید.

۳٫۲. مسئله OP۲: کنترل مقاوم عملکردی ـ مشارکت این مقاله

در رویکرد کنترل مقاوم عملکردی، به جای بهینه‌سازی توان نامی با قید استحکام، مستقیماً توان بدترین حالت در برابر تمام اغتشاشات مجاز بهینه می‌شود:

$$OP2:\ max_{\{K\}}\ min_{\{\|\Delta\|_\infty \le 1\}}\ \bar{P}(K,\Delta) \quad s.t.\ \|T_{pq(K)}\|_\infty \le 1 \qquad (14)$$

برخلاف OP۱ که استحکام را قید جانبی می‌گیرد، در OP۲ استحکام عملکردی مستقیماً در تابع هدف نهفته است. کنترل‌کننده OP۲ تضمین می‌کند که $\bar{P}(K,\Delta) \ge \theta *_{wc}$ برای تمام اغتشاشات مجاز برقرار باشد.

۳٫۳. تابع هدف ترکیبی با S-procedure

برای حل مسئله minimax ، از ابزار S-procedure استفاده می‌شود. ایده اصلی این است که توازن بین توان نامی و توان بدترین حالت را با یک پارامتر $\lambda \ge ۰$ کنترل کنیم. تابع هدف ترکیبی نرمال‌شده به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$J(K,\lambda) = (1-\beta)\cdot\frac{\bar{P}_{n(K)}}{\bar{P}_{ref}} + \beta \cdot \frac{\bar{P}_{wc(K)}}{\bar{P}_{ref}} \qquad (15)$$

که $\beta = \lambda/(۱+\lambda)$و $\bar{P}_{ref}$ توان مرجع نامی است. تفسیر پارامتر λ:

- $(\beta = ۰,\ \lambda = ۰)$: تابع هدف فقط توان نامی است: معادل OP۱
- $(\beta \to ۱,\ \lambda \to \infty)$: تابع هدف فقط توان بدترین حالت است: حداکثر استحکام عملکردی
- λ بهینه: توازن مناسب بین توان نامی و بدترین حالت

توان بدترین حالت $\bar{P}_{wc(K)}$ با نمونه‌برداری از ۶۰ اغتشاش فازی $\varphi \in [۰, ۲\pi]$ محاسبه می‌شود:

$$\bar{P}_{wc(K)} = min_{\{\varphi \in [0,2\pi]\}} \bar{P}(K, \Delta = exp(j\varphi)\cdot\|Wuv\|_\infty) \qquad (16)$$

۳٫۴. الگوریتم $\lambda - Sweep$

با sweep روی مقادیر $\{۰, ۰.۰۵, ۰.۱, ۰.۲۵, ۰.۵, ۱, ۲, ۵, ۱۰, ۲۰\}$ و $\lambda \in [۱۰^{-۲}, ۱۰^{۳}]$ و $\alpha \in$، جدول Tradeoff کامل استخراج می‌شود. برای هر (λ, α)، $K = \alpha \cdot r(\omega)$محاسبه شده، معادله (۱۲) بررسی می‌شود، و معادله (۱۵) بهینه می‌گردد. کنترل‌کننده بهینه برای هر هدف:

- OP۱: $\lambda *= ۰,\ \alpha *= ۱.۰۵۵$: بیشینه توان نامی
- OP۲ : $\lambda *= ۲۰,\ \alpha *= ۰.۹۰۵$: بیشینه توان بدترین حالت

۴. شناسایی وزن عدم‌قطعیت

۴٫۱. منبع ۱: تغییرات عمق آب

تابع انتقال G_{uv} در معادله ۱۳ عمق $d_i \in \{۲۰, ۲۵, \dots, ۸۰\}$ متر ارزیابی شده و طیف عدم‌قطعیت عمق محاسبه می‌شود:

$$S_u^{depth(\omega)} = max_{\{i=1,\dots,13\}} \left| G_{uv}^{i(j\omega)} - G_{uv}^{n(j\omega)} \right|^2 \qquad (17)$$

که G_{uv}^{n} مدل نامی در عمق $d_{nom} = ۵۰$ متر است.

۲٫۴. منبع ۲: رشد دریایی

رشد دریایی باعث تغییر جرم افزوده $M\infty$ می‌شود [۸,۱۳]. تغییر ±۱۵٪ در $M\infty$ منجر به دو مدل انتهایی G_{uv}^{low} و G_{uv}^{high} می‌شود:

$$S_u^{marine(\omega)} = max\left(|G_{uv}^{low} - G_{uv}^{n}|^2, |G_{uv}^{high} - G_{uv}^{n}|^2 \right) \quad (18)$$

۳٫۴. منبع ۳: خطای خطی‌سازی دمپینگ

تئوری پتانسیل خطی در محاسبه مقاومت تشعشعی $r(\omega)$خطا دارد. تغییر ±۱۰٪ در $r(\omega)$ مدل می‌شود:

$$S_u^{damp(\omega)} = max\left(\left|G_{uv}^{\{r-\}} - G_{uv}^{n}\right|^2, \left|G_{uv}^{\{r+\}} - G_{uv}^{n}\right|^2 \right) \quad (19)$$

۴٫۴. طیف عدم‌قطعیت کل

طیف کل از مجموع سه منبع محاسبه می‌شود:

$$S_{u(\omega)} = S_u^{depth(\omega)} + S_u^{marine(\omega)} + S_u^{damp(\omega)} \quad (20)$$

تابع وزن $W_{uv(j\omega)}$ از رابطه $S_{u(\omega)} = \left|W_{uv(j\omega)}\right|^2$ استخراج می‌شود. بزرگی عدم‌قطعیت با $gamma_{unc} = max_\omega |W_uv(j\omega)|$مشخص می‌شود. شکل ۳ طیف $S_{u(\omega)}$ را نشان می‌دهد. مقدار $gamma_{unc} = ۶.۲۶ \times ۱۰^{-7}\ m/N$ به دست آمده که نشان‌دهنده عدم‌قطعیت قابل توجه در بازه فرکانسی موج است.

۵. نتایج شبیه سازی

۱٫۵. پارامترهای سیستم

سیستم مورد مطالعه یک بویه استوانه‌ای شناور با شعاع $R_b = ۳$ متر است. جدول ۱ پارامترهای کامل سیستم را ارائه می‌دهد.


جدول ۲. پارامترهای سیستم WEC

پارامتر	مقدار	واحد
شعاع بویه (R_b)	3.0	m
جرم ساختاری (M)	1.60×10^5	kg
سختی شناوری (K_b)	2.84×10^5	N/m
جرم افزوده $(M\infty)$	5.80×10^4	kg
دوره تناوب طبیعی (T_n)	5.5	s
ارتفاع موج (H_s)	1.0	m
دوره موج (T_m)	7.0	s
ضریب تلفات PTO (R)	10^{-8}	s/kg
عمق نامی (d_{nom})	50	m


بازه عمق	[20, 80]	m

۲/۵. نتایج حوزه فرکانس

شکل ۳ توان متوسط تولیدی را به عنوان تابعی از عمق آب برای پنج روش نشان می‌دهد. در عمق نامی ۵۰ متر، OP۱ به توان نامی ۲۱/۶۱ کیلووات دست می‌یابد. کنترل‌کننده OP۲ با بهره کوچک‌تر (α *= ۰.۹۰۵) توان نامی کمتری دارد اما توان بدترین حالت بهتری ارائه می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۵ مشاهده می‌شود، وزن عدم‌قطعیت در فرکانس‌های میانی (نزدیک به فرکانس طبیعی بویه) بیشینه مقدار خود را دارد که نشان‌دهنده حساسیت بالاتر سیستم به تغییرات هیدرودینامیکی در این بازه است.



شکل ۳. مقایسه توان متوسط تولیدی: حد علّی (آبی)، OP۱ نامی (قرمز خط‌چین)، OP۲ نامی (سبز نقطه‌چین)، بدترین حالت OP۱ (قرمز مربع) و بدترین حالت OP۲ (سیاه ستاره). بازه عمق ۲۰ تا ۸۰ متر.



شکل ۴. منحنی Tradeoff: توان نامی در برابر توان بدترین حالت برای sweep کامل λ. OP۱ (دایره قرمز، λ=۰) و OP۲ (ستاره سبز، λ=۲۰) نقاط انتهایی منحنی هستند.


همان‌طور که در شکل ۴ مشاهده می‌شود، با افزایش λ از صفر به یک، عملکرد نامی بهبود می‌یابد اما عملکرد بدترین حالت افت می‌کند که نشان‌دهنده تعادل ذاتی میان بهره‌وری و پایداری مقاوم است.

جدول ۳. مقایسه کمی عملکرد در عمق نامی (۵۰ متر)

روش	$P_{nom}\ (kW)$	$P_{worst}\ (kW)$	افت $P_{nom}\ (\%)$
حد علّی	21.60	—	—
OP۱ — مقاوم نامی (Boyd et al., ۱۹۹۴)	21.61	10.01	0
OP۲ — مقاوم عملکردی ★	21.48	10.08	0.57


۳٫۵. تحلیل طیف عدم‌قطعیت و امپدانس تشعشعی

شکل ۵ طیف $S_u(\omega)$ را نشان می‌دهد. پیک در $\omega \approx$ ۰.۵ rad/s با باند انرژی طیف Pierson–Moskowitz همپوشانی دارد که اهمیت این عدم‌قطعیت در باند فرکانسی فعال سیستم را نشان می‌دهد.



شکل ۵. طیف وزن عدم‌قطعیت $S_{u(\omega)}$ از سه منبع ترکیبی (تغییرات عمق، رشد موجودات دریایی، خطای دمپینگ) در مقایسه با سهم تغییرات عمق به تنهایی

شکل ۵ پاسخ زمانی دو راهبرد را تحت شرایط موج اسمی مقایسه می‌کند. اگرچه OP1 توان متوسط بالاتری تولید می‌کند، اما OP2 نوسانات کم‌تر و قابلیت اطمینان بیشتری در حضور تغییرات پارامترهای هیدرودینامیکی نشان می‌دهد.



شکل ۶. امپدانس تشعشعی $\boldsymbol{\Gamma(j\omega)}$: مقدار مطلق (بالا) و فاز (پایین). خط کامل: مدل دقیق هیدرودینامیکی؛ خط‌چین قرمز: تقریب فضای حالت مرتبه 4

همان‌طور که در شکل ۶ مشاهده می‌شود، راهبرد OP2 در کل بازه تغییرات عمق آب پایداری بهتری از خود نشان می‌دهد که نشان‌دهنده مزیت طراحی مقاوم در شرایط عملیاتی واقعی است.

۶. نتیجه گیری

به‌طور کلی، این پژوهش نشان داد که مدل‌سازی تفکیک‌شده عدم‌قطعیت‌های فیزیکی و طراحی هم‌زمان کنترل‌کننده و وزن عدم‌قطعیت، مسیر مؤثری برای ارتقای کارایی و پایداری مبدل‌های انرژی موج در شرایط واقعی دریا فراهم می‌کند. به‌عنوان مسیرهای آینده، گسترش این چارچوب به مبدل‌های چنددرجه‌آزادی، ادغام با روش‌های یادگیری ماشین برای تخمین بلادرنگ عدم‌قطعیت، و اعتبارسنجی تجربی بر روی نمونه‌های آزمایشگاهی پیشنهاد می‌شود.

منابع

Australian Renewable Energy Agency. (n.d.). How does wave energy work? https://arena.gov.au/blog/how-does-wave-energy-work/

Boyd, S., El Ghaoui, L., Feron, E., & Balakrishnan, V. (1994). Linear matrix inequalities in system and control theory. SIAM.

Coe, R. G., Bacelli, G., & Forbush, D. (2021). A practical approach to wave energy modeling and control. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 142, Article 110791.

Faedo, N., Windt, C., Ferri, F., & Ringwood, J. V. (2021). Reactive control of wave energy devices: The modelling paradox. Applied Ocean Research, 109.

Farajvand, M., Grazioso, V., Garcia-Violini, D., & Ringwood, J. V. (2023). Uncertainty estimation in wave energy systems with applications in robust energy maximising control. Renewable Energy, 203, 194–204.

Garcia-Violini, D., & Ringwood, J. V. (2019). Robust control of wave energy converters using spectral and pseudospectral methods: A case study. Proceedings of the American Control Conference (ACC).

Guo, B., & Ringwood, J. V. (2021). A review of wave energy technology from a research and commercial perspective. IET Renewable Power Generation, 15(14), 3065–3090.

Lao, Y., & Scruggs, J. T. (2020). Robust control of wave energy converters using unstructured uncertainty. Proceedings of the American Control Conference (ACC).

Maria-Arenas, A., Garrido, A. J., Rusu, E., & Garrido, I. (2019). Control strategies applied to wave energy converters: State of the art. Energies, 12(16), Article 3115.

Marler, R. T., & Arora, J. S. (2010). The weighted sum method for multi-objective optimization: New insights. Structural and Multidisciplinary Optimization, 41, 853–862.

Ringwood, J. V., Zhan, S., & Faedo, N. (2023). Empowering wave energy with control technology: Possibilities and pitfalls. Annual Reviews in Control, 55.

Skrovanek, D., et al. (2024). Impact of biofouling on point absorber wave energy converter performance and control. IEEE Conference Publication.

Windt, C., Faedo, N., Ferri, F., et al. (2023). The Wave Energy Control Competition (WECCCOMP): Wave energy control algorithms compared in both simulation and tank testing. Applied Ocean Research, 138.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

ارزیابی تحلیلی گره‌محور شاخص‌های قابلیت اطمینان شبکه توزیع مبتنی بر مدل‌سازی گراف در حضور و عدم حضور منابع تولید پراکنده

امیرحسین علی‌پور[۱]، علیرضا حامدی(نویسنده مسئول)[۲]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فسا، amiralip20041382@gmail.com
[۲] استادیار گروه برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه فسا، ar-hamedi@fasau.ac.ir

چکیده

قابلیت اطمینان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد در شبکه‌های توزیع برق است که بیانگر توانایی شبکه در تأمین مداوم و مطمئن انرژی الکتریکی برای مصرف‌کنندگان می‌باشد. در سال‌های اخیر، استفاده از منابع تولید پراکنده با قابلیت تشکیل شبکه جزیره‌ای به‌عنوان یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش خاموشی‌ها و بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله ، روشی تحلیلی برای محاسبه شاخص‌های قابلیت اطمینان گره‌های شبکه توزیع ارائه شده است که بر پایه مدل‌سازی شبکه به‌صورت گراف و استخراج مسیرهای بالادست هر گره عمل می‌کند. در این روش، ابتدا شاخص‌های نرخ وقوع خاموشی، مدت زمان خاموشی، درصد دسترس‌پذیری و انرژی تأمین‌نشده برای هر گره در حالت پایه محاسبه می‌شود. سپس با در نظر گرفتن یک منبع تولید پراکنده با قابلیت تشکیل جزیره در یکی از گره‌های انتهایی شبکه، تأثیر آن بر کاهش خاموشی‌ها و انرژی تأمین‌نشده بررسی می‌گردد. برای این منظور، در صورت وقوع خروج هر تجهیز، ناحیه جزیره‌ای تشکیل‌شده شناسایی شده و کفایت توان تولید پراکنده برای تغذیه بار آن ناحیه ارزیابی می‌شود. روش پیشنهادی بر روی شبکه استاندارد ۳۳ گره‌ای اعمال شده و نتایج نشان می‌دهد که حضور تولید پراکنده موجب کاهش قابل توجه انرژی تأمین‌نشده در اکثر گره‌های شبکه می‌شود. به‌طور میانگین، مقدار انرژی تأمین‌نشده شبکه حدود ۲۲ درصد کاهش یافته و تقریباً تمام گره‌ها از حضور منبع تولید پراکنده منتفع شده‌اند. نتایج همچنین نشان می‌دهد که بیشترین بهبود در گره‌های انتهایی فیدر مشاهده می‌شود، جایی که قابلیت عملکرد جزیره‌ای نقش مؤثرتری در تأمین بار ایفا می‌کند.

واژه‌هاي كليدي

قابلیت اطمینان، شبکه توزیع برق، منابع تجدید پذیر، تولید پراکنده، گراف.

۱. مقدمه


سیستم‌های قدرت الکتریکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های حیاتی هر کشور به شمار می‌روند. این سیستم‌ها وظیفه تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را بر عهده دارند و عملکرد صحیح آن‌ها نقش اساسی در تداوم فعالیت‌های صنعتی، اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. با توجه به وابستگی روزافزون جوامع به انرژی الکتریکی، هرگونه اختلال یا قطع برق می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای از جمله خسارات اقتصادی، اختلال در خدمات عمومی و کاهش کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد. از این رو، قابلیت اطمینان (Reliability) به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد سیستم قدرت، همواره مورد توجه مهندسان و پژوهشگران این حوزه بوده است. قابلیت اطمینان در سیستم‌های قدرت به توانایی سیستم در تأمین مداوم و باکیفیت انرژی الکتریکی برای مصرف‌کنندگان در شرایط عادی و همچنین در مواجهه با خطاها و اغتشاشات گفته می‌شود. این مفهوم معمولاً شامل دو بخش اصلی است: کفایت و امنیت. در میان بخش‌های مختلف سیستم قدرت، شبکه‌های توزیع به دلیل گستردگی جغرافیایی، تعداد زیاد تجهیزات و قرار گرفتن در معرض عوامل محیطی، بیشترین سهم را در وقوع خاموشی‌ها دارند. به همین دلیل، ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان در این بخش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌هایی مانند نرخ وقوع خاموشی، مدت زمان خاموشی، سطح دسترس‌پذیری و انرژی تأمین‌نشده به‌طور گسترده برای سنجش عملکرد شبکه‌های توزیع مورد استفاده قرار می‌گیرند. با گسترش منابع تولید پراکنده و به‌ویژه منابع قابل تشکیل شبکه، رویکردهای جدیدی برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع مطرح شده است. این منابع می‌توانند در صورت وقوع خطا و قطع ارتباط با شبکه بالادست، بخشی از شبکه را به‌صورت جزیره‌ای تغذیه کرده و از خاموشی کامل جلوگیری کنند. این رویکرد امکان ارزیابی سریع و قابل‌درک اثر منابع تولید پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه را فراهم می‌کند. در همین رابطه مطالعات زیادی در زمینه قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع انجام شده است. برای مثال، مرجع (Mirshekali et al., 2024) یک برنامه‌ریزی تعمیرات پیش‌گیرانه برای کابل‌های انتقال توان زیرزمینی ارائه کرده و در آن از شاخص‌های قابلیت اطمینان جهت نشان دادن موثر بودن روش پیشنهادی استفاده کرده است. در مرجع (Adusumilli et al., n.d.)، مکان بهینه جبران‌سازها در شبکه با توجه به شاخص‌های قابلیت اطمینان انجام شده است. علاوه بر این روش‌های مختلف بهینه سازی جهت مکان‌یابی و ظرفیت‌یابی بهینه استفاده شده است. برای مثال در مرجع (Gallego et al., n.d.) از روش برنامه‌ریزی خطی اعداد مختلط جهت تعیین آرایش بهینه شبکه و مکان بانک‌های خازنی استفاده شده است. همچنین مرجع (Hamidan et al., n.d.) با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی گرگ خاکستری برنامه‌ریزی بهینه و همزمان منابع تولید پراکنده و واحدهای ذخیره‌سازی انرژی را با هدف بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان انجام داده است. در مرجع (Sellami et al., n.d.) از روش بهینه‌سازی چند هدفه جهت یافتن مکان و ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع تونس جهت افزایش پایداری شبکه استفاده شده است. ذخیره‌سازها نقش مهمی در بهبود قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع دارند (Awad et al., n.d.). از این رو، در مرجع (Kilic et al., 2024) با استفاده از ذخیره‌ساز هیدروژنی و پیل سوختی در شبکه توزیع قابلیت اطمینان و بهره‌وری شبکه افزایش یافته است. علاوه بر این، یکی از اهداف این تحقیق، کاهش نوسانات ولتاژ در شبکه توزیع بوده است. در برخی مراجع مانند (Islam et al., 2025) علاوه بر جایابی و ظرفیت یابی بهینه، از قابلیت خاموشی بعضی بارها جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه استفاده شده است. همچنین در مرجع (Lee et al., 2024) از منابع انرژی تجدیدپذیر جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع استفاده شده است. در نهایت در مرجع (Zhang et al., n.d.)، با در نظر گرفتن یک شبکه توزیع نامتعادل، مکان بهینه واحدهای ذخیره‌ساز انرژی مشخص شده است. در نتیجه، بررسی اثر حضور منابع تجدیدپذیر بر شاخص‌های قابلیت اطمینان، به یکی از موضوعات مهم پژوهشی در سال‌های اخیر تبدیل شده است. در این مقاله، یک روش تحلیلی برای محاسبه شاخص‌های قابلیت اطمینان گره‌ها در شبکه توزیع ارائه شده است. ابتدا شاخص‌ها در حالت پایه (بدون حضور تولید پراکنده) محاسبه می‌شوند و سپس اثر یک منبع تولید پراکنده قابل تشکیل شبکه بر کاهش خاموشی‌ها و انرژی تأمین‌نشده مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور، از مدل‌سازی شبکه به‌صورت گراف و تحلیل مسیرهای بالادست و جزیره‌ای استفاده شده است.

۲. مدل‌سازی شبکه توزیع، شاخص‌های قابلیت اطمینان و منابع تولیدپراکنده

در این بخش، نحوه مدل‌سازی شبکه توزیع و استخراج شاخص‌های قابلیت اطمینان گره‌ها ارائه می‌شود. هدف، محاسبه شاخص‌هایی مانند نرخ خاموشی، مدت زمان خاموشی، دسترس‌پذیری و انرژی تأمین‌نشده برای هر گره، ابتدا در حالت پایه و سپس با در نظر گرفتن منبع تولید پراکنده قابل تشکیل شبکه است.

۲/۱. مدل‌سازی شبکه توزیع

در این مطالعه، شبکه توزیع مطابق شکل ۱ به‌صورت یک گراف بدون جهت مدل می‌شود که در آن هر گره نماینده یک باس و هر یال نماینده یک تجهیز سری مانند خط یا ترانسفورماتور است. منبع اصلی شبکه از طریق باس متصل به شبکه بالادست تعریف می‌شود. بارهای شبکه به‌صورت توان اکتیو و راکتیو در باس‌ها مدل شده و نرخ خرابی سالانه برای هر خط در نظر گرفته می‌شود. شبکه مورد استفاده در این مطالعه، شبکه استاندارد ۳۳ باسه شعاعی است که یکی از مراجع رایج در مطالعات شبکه‌های توزیع محسوب می‌شود و دارای ۳/۷۱ مگاوات بار اکتیو و ۲/۳ مگاوار بار راکتیو است.



شکل ۱. شبکه مورد مطالعه و محل نصب واحد تولید پراکنده خورشیدی.

۲/۲. شاخص‌های قابلیت اطمینان

نرخ خاموشی سالانه گره j از مجموع نرخ خرابی اجزای بالادست آن به دست می‌آید که با استفاده از معادله (۱) نمایش داده شده است.

$$\lambda_j = \sum_{i \in S_j} \lambda_i \quad (۱)$$

که در آن λ_j نرخ خاموشی سالانه گره j و λ_j نرخ خرابی سالانه مؤلفه i. همچنین مدت زمان خاموشی مورد انتظار در گره j با استفاده از معادله (۲) نمایش داده شده است.

$$U_j = \sum_{i \in S_j} \lambda_i \times r_i \quad (۲)$$

که در آن U_j مدت زمان خاموشی سالانه (ساعت در سال) و r_i زمان تعمیر مؤلفه i.

دسترس‌پذیری سالانه گره j به صورت درصد از معادله (۳) به دست می‌آید.

$$A_j = \frac{8760 - U_j}{8760} \times 100 \quad (۳)$$

همچنین، انرژی تأمین‌نشده در گره j به استفاده از معادله (۴) تعریف می‌شود.

$$EENS_j = U_j \times L_j \quad (۴)$$

که در آن L_j بار اکتیو گره j است.

۳٫۲. مدل‌سازی حضور تولید پراکنده قابل تشکیل شبکه

در صورت وقوع خطا در یکی از اجزای بالادست، ممکن است بخشی از شبکه به‌صورت جزیره‌ای از طریق DG تغذیه شود.

در صورت وجود یک منبع تولید پراکنده در گره k با ظرفیت P_{DG} برای هر حالت خروج مؤلفه i: (۱) جزیره شامل گره jتعیین می‌شود و (۲) اگر منبع اصلی یا DG در آن جزیره وجود داشته باشد، تأمین بار بررسی می‌شود.

در نتیجه، انرژی تأمین‌نشده گره j در حضور منبع تولیدپراکنده با استفاده از معادله (۵) بدست می‌آید.

$$EENS_j = \sum_{i \in S_j} \lambda_i \times r_i \times L_j \times \alpha_{ij} \quad (۵)$$

که در آن α_{ij} ضریب بار تأمین‌نشده در گره j هنگام خروج مؤلفه i که مقدار آن بین صفر و یک است.

جدول ۱. مقادیر شاخص‌های قابلیت اطمینان در شبکه.

شاخص	بدون DG	مجهز بهDG
میانگین نرخ خاموشی موثر سالیانه	۰/۴۲۱۹	۰/۳۹۹۲
میانگین مدت زمان خاموشی سالیانه(h/year)	۲/۰۶۴۴	۱/۹۹۵۹
میانگین انرژی تامین نشده سالیانه(MW/h)	۰/۲۲۰۱	۰/۱۷۰۸
مجموعه انرژی تامین نشده سالیانه(MW/h)	۷/۲۶۲۹	۵/۶۳۵۸


۳. شبیه‌سازی و تحلیل نتایج

شبیه‌سازیِ انجام‌شده روی شبکه استاندارد شعاعی ۳۳ باسه به‌صورت مقایسه‌ای در دو سناریو گزارش شده است: ۱- سناریوی پایه (بدون تغذیه جزیره‌ای) و۲- سناریوی مجهز به یک DG گریدفورمینگ در باس ۳۲ با ظرفیت ۰/۵ مگاوات. در هر دو سناریو، شاخص‌های قابلیت اطمینان در سطح باس شامل نرخ خاموشی مؤثر سالانه، مدت زمان خاموشی سالانه و انرژی تأمین‌نشده سالانه محاسبه شده است. مقادیر شاخص‌های قابلیت اطمینان در شبکه در جدول ۱ نشان داده است.

همانطور که از نتایج بدست آمده در جدول ۱ مشاهده می شود ، میانگین انرژی تامین نشده سالانه حالت پایه برابر ۰/۲۲۰۱ مگاوات ساعت در سال بوده، در حالی که با حضور DG و امکان تغذیه جزیره‌ای، میانگین انرژی تأمین‌نشده سالانه به ۰/۱۷۰۸کاهش یافته است. بنابراین، کاهش نسبی حدود ۲۲/۴% در مقدار متوسط انرژی تأمین‌نشده مشاهده می‌شود. این کاهش در مقیاس کل شبکه نیز ثابت می‌ماند؛ به‌طوری‌که مجموع مقدار انرژی تامین نشده روی همه باس‌ها از ۷/۲۶۲۹ مگاوات ساعت در سال در حالت پایه به ۵/۶۳۵۸ مگاوات ساعت در سال در حالت DG رسیده که معادل ۱/۶۲۷۱ مگاوات ساعت در سال بهبود مطلق (کاهش انرژی تأمین‌نشده) است. علاوه بر این، مقدار بیشینه (EENS) که متناظر با بحرانی‌ترین باس از منظر تأمین‌نشده بودن انرژی است، از ۰/۷۲۵۸ مگاوات ساعت در سال در حالت پایه به ۰/۴۹۵۰ مگاوات ساعت در سال در حالت DG کاهش یافته و نشان‌دهنده کاهش حدود ۳۱/۸% در بدترین‌حالت شبکه است؛ نتیجه‌ای که اهمیت DG را در کاهش ریسک نقاط انتهایی و بحرانی فیدر برجسته می‌کند.

از منظر گستره اثرگذاری، نتایج نشان می‌دهد که ۳۲ باس از ۳۳ باس در شاخص مقدار انرژی تامین نشده بهبود داشته‌اند. این الگو با منطق فیزیکی شبکه‌های شعاعی هم‌خوان است که حضور DG در انتهای فیدر سبب می‌شود در رخداد خروج برخی اجزای بالادست، بخش‌هایی از شبکه از شبکه اصلی جدا شده اما همچنان در یک جزیره شامل DG باقی بمانند و بخشی از بار خود را تأمین کنند؛ در نتیجه، اگرچه وقوع خطا (خرابی تجهیزات) از نظر فیزیکی تغییر نمی‌کند، اما اثر خطا بر تأمین بار (یعنی مقدار بار قطع‌شده و انرژی تأمین‌نشده) کاهش می‌یابد. این موضوع در خروجی‌ها به شکل کاهش محسوس شاخص میزان انرژی تامین نشده و همچنین کاهش ملایم در شاخص‌های مؤثرِ نرخ خاموشی و مدت زمان خاموشی ظاهر می‌شود. به‌طوری‌که میانگین نرخ خاموشی مؤثر از ۰/۴۲۱۹ در حالت پایه به ۰/۳۹۹۲ در حالت DG رسیده است. همچنین میانگین ساعت خاموشی در سال نیز در از ۲/۰۶۴۴ ساعت در سال به ۱/۹۹۵۹ ساعت در سال در حالت با حضور منابع تولید پراکنده رسیده است. تفسیر این یافته‌ها آن است که در مدل استفاده‌شده، تنها آن دسته از خروج تجهیزات که واقعاً به «عدم تأمین بار» در باس مورد نظر منجر شوند، به عنوان خاموشی مؤثر برای همان باس لحاظ می‌شوند؛ بنابراین با فعال بودن قابلیت جزیره‌ای، بخشی از رخدادهای خرابی دیگر به خاموشی کامل در همه باس‌های پایین‌دست تبدیل نشده و به همین دلیل نرخ خرابی مؤثر و مقدار ساعت خاموشی نیز کاهش پیدا می‌کنند.

از نظر مکانی و وابسته به توپولوژی شبکه، بیشترین بهبودها مطابق انتظار در باس‌های نزدیک‌تر به ناحیه جزیره‌پذیر پیرامون DG و در بخش‌های انتهایی فیدر مشاهده شده است. به‌طور مشخص، بیشترین کاهش مقدار انرژی تامین نشده مربوط به باس ۳۱ با مقدار ۰/۴۰۹۳ مگاوات ساعت در سال است (کاهش از ۰/۷۲۵۸ به ۰/۳۱۶۵ مگاوات ساعت در سال)، و پس از آن باس‌های ۲۹ و ۳۰ به ترتیب با ۰/۲۳۷۰ و ۰/۲۲۸۹ مگاوات ساعت در سال بهبود قرار دارند. همچنین خودِ باس DG یعنی باس ۳۲ بهبود قابل توجه ۰/۱۴۰۵ مگاوات ساعت در سال را نشان می‌دهد (کاهش از ۰/۲۳۰۹ به ۰/۰۹۰۴ مگاوات ساعت در سال). تمرکز بهبودهای بزرگ در این باس‌ها از این واقعیت ناشی می‌شود که در رخداد خروج برخی خطوط بالادست، جزیره ای که شامل باس‌های انتهایی است می‌تواند با تکیه بر DG همچنان بخشی از بار را پوشش دهد و با توجه به محدودیت ظرفیت DG، مدل کاهش بار به‌صورت کاهش نسبتی اعمال می‌شود بنابراین حتی در صورت کافی نبودن ظرفیت DG برای کل بار جزیره، بخشی از بار باس‌ها حفظ شده و انرژی تأمین‌نشده به‌صورت معنی‌دار کاهش می‌یابد. در نهایت شکل ۲ مقدار انرژی تامین نشده در هر دو سناریو را برای باس‌های شبکه نشان می‌دهد. نموداری که آبی انرژی تامین نشده ی در سناریو عدم وجود DG می باشد و نمودار نارنجی انرژی تامین نشده در حضور DG را نشان میدهد.



شکل ۲. مقایسه مقدار انرژی تامین نشده باس‌های شبکه در دو سناریو.

۴. نتیجه‌گیری

نتایج نشان می‌دهد که افزودن یک DG در موقعیت مناسب (در اینجا باس ۳۲) می‌تواند بدون تغییر در نرخ خرابی فیزیکی تجهیزات، با فراهم کردن امکان بهره‌برداری جزیره‌ای، ریسک انرژی تأمین‌نشده را در سطح شبکه و به‌ویژه در باس‌های انتهایی به‌طور محسوسی کاهش دهد و از این رو، به‌عنوان یک راهکار مؤثر برای ارتقای قابلیت اطمینان در شبکه‌های توزیع شعاعی قابل طرح است.

منابع

Adusumilli, B., Raj, V., Energy, V. A.-S., and, G., & 2021, undefined. (n.d.). Capacitor placement and sizing to minimize losses in a radial distribution network considering uncertainty using modified affine arithmetic division. *Elsevier*. Retrieved February 20, 2026, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352467721000631

Awad, A., … T. E.-F.-I. T. on, & 2014, undefined. (n.d.). Optimal ESS allocation and load shedding for improving distribution system reliability. *Ieeexplore.Ieee.OrgASA Awad, THM El-Fouly, MMA SalamaIEEE Transactions on Smart Grid, 2014•ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved February 20, 2026, from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6813652/

Gallego, L., López-Lezama, J., Access, O. C.-Iee., & 2022, undefined. (n.d.). A mixed-integer linear programming model for simultaneous optimal reconfiguration and optimal placement of capacitor banks in distribution networks. *Ieeexplore.Ieee.OrgLA Gallego, JM López-Lezama, OG CarmonaIEEe Access, 2022•ieeexplore.Ieee.Org*. Retrieved February 20, 2026, from https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9776582/

Hamidan, M., Storage, F. B.-J. of E., & 2022, undefined. (n.d.). Optimal planning of distributed generation and battery energy storage systems simultaneously in distribution networks for loss reduction and reliability improvement. *ElsevierMA Hamidan, F BorousanJournal of Energy Storage, 2022•Elsevier*. Retrieved February 20, 2026, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352152X21015139

Islam, A., Rudra, S., & Kolhe, M. L. (2025). Optimizing the placement of distributed energy storage and improving distribution power system reliability via genetic algorithms and strategic load curtailment. *Neural Computing and Applications*, *37*(22), 17589–17608. https://doi.org/10.1007/S00521-025-11037-4/FIGURES/10

Kilic, H., Asker, M. E., & Haydaroglu, C. (2024). Enhancing power system reliability: Hydrogen fuel cell-integrated D-STATCOM for voltage sag mitigation. *International Journal of Hydrogen Energy*, *75*, 557–566. https://doi.org/10.1016/J.IJHYDENE.2024.03.313

Lee, J., Yoon, Y. T., & Lee, G. J. (2024). Renewable Energy Sources: From Non-Dispatchable to Dispatchable, and Their Application for Power System Carbon Neutrality Considering System Reliability. *Journal of Electrical Engineering and Technology*, *19*(4), 2015–2028. https://doi.org/10.1007/S42835-023-01669-8/METRICS

Mirshekali, H., Mortensen, L. K., & Shaker, H. R. (2024). Reliability-aware multi-objective approach for predictive asset management: A Danish distribution grid case study. *Applied Energy*, *358*, 122556. https://doi.org/10.1016/J.APENERGY.2023.122556

Sellami, R., Farooq, S., Reports, N. R.-E., & 2022, undefined. (n.d.). An improved MOPSO algorithm for optimal sizing & placement of distributed generation: A case study of the Tunisian offshore distribution network (ASHTART). *ElsevierR Sellami, S Farooq, N RafikEnergy Reports, 2022•Elsevier*. Retrieved February 20, 2026, from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484722008952

Zhang, D., Shafiullah, G., Das, C., Energies, K. W.-, & 2023, undefined. (n.d.). Optimal allocation of battery energy storage systems to enhance system performance and reliability in unbalanced distribution networks. *Mdpi.ComD Zhang, GM Shafiullah, CK Das, KW WongEnergies, 2023•mdpi.Com*. Retrieved February 20, 2026, from https://www.mdpi.com/1996-1073/16/20/7127

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مدل‌سازی جایگزین مبتنی بر داده برای ضریب درگ کره در سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی قانون توانی

ملیکا شعبانی[۱]، امید رضا محمدی پور(نویسنده مسئول)[۲]

[۱]دانشجوی کارشناسی مهندسی هوافضا، دانشگاه پیام نور، تهران melika.shabanii84@gmail.com
[۲]هیات علمی گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، تهران o.mohammadipour@pnu.ac.ir

چکیده

این مقاله یک چارچوب جامع مدل‌سازی جایگزین داده‌محور برای پیش‌بینی ضریب درگ حالت پایدار یک کره در سیالات قانون توانی ارائه می‌دهد. روش پیشنهادی با پیوند دینامیک سیالات محاسباتی دقیق (CFD) و تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشین، گلوگاه‌های محاسباتی ناشی از حل مستقیم معادلات ناویر- استوکس برای سیالات غیرنیوتنی را برطرف می‌سازد. مجموعه‌داده‌ای جامع با بهره‌گیری از نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (LHS) در بازه عدد رینولدز تعمیم‌یافته $1 < Re_{gen} < 100$ و شاخص رفتار جریان $0.4 < n < 1.4$ تولید شد. برای غلبه بر تغییرات چندمرتبه‌ای ضریب درگ، تبدیل لگاریتمی بر ورودی‌ها و خروجی اعمال گردید و یک پرسپترون چندلایه (MLP) با الگوریتم شبه‌نیوتنی L-BFGS آموزش داده شد. مدل جایگزین، به‌دقت پیش‌بینی تقریباً کاملی بر روی داده‌های آزمون دیده‌نشده ($R^2 =$ 0.9996 و میانگین قدرمطلق خطای نسبی 1.13%) دست یافت و همبستگی تجربی معتبر نیوتنی را در شرایط n=1 با موفقیت بازیابی کرد. همچنین، شبکه اثر شاخص رفتار جریان بر ضریب درگ را به‌درستی پیش بینی نمود:کاهش درگ برای سیالات رقیق‌شونده برشی (n<1) و افزایش آن برای سیالات غلیظ‌شونده برشی (n>1). مدل حاضر با سرعت محاسباتی بالا بسیار سریع‌تر از حل‌گرهای سنتی CFD، امکان به‌کارگیری در شبیه‌سازی‌های بلادرنگ چندفازی (نظیر CFD-DEM) را به‌عنوان یک مدل بستار دقیق و سبک‌وزن فراهم می‌آورد.

واژه‌هاي كليدي

ضریب درگ، سیال قانون توانی، مدل‌سازی جایگزین، شبکه عصبی مصنوعی، دینامیک سیالات محاسباتی.

۱-مقدمه

رفتار دینامیک سیالاتیِ کره‌های صلب در حال حرکت در محیط‌های لزج، یک مسئله بنیادی در جریان‌های چندفازی است که کاربردهای زیادی در مهندسی شیمی، نفت و مهندسی پزشکی دارد [1,3]. کاربردهایی نظیر ته‌نشینی ذرات در گل‌های حفاری، انتقال پروپانت‌ها در شکست هیدرولیکی، راکتورهای بستر سیال و مشخصه‌یابی رئولوژیکی محلول‌های پلیمری، به شدت نیازمند پیش‌بینی دقیق نیروی درگ وارد بر ذرات کروی هستند [4,5]. در حالی که هیدرودینامیک کره‌ها در سیالات نیوتنی به طور گسترده‌ای مشخص و منتشر شده است، این رفتار در سیالات غیرنیوتنی به دلیل وابستگی گرانروی ظاهری (Apparent Viscosity) سیال به نرخ برش، بسیار پیچیده و چالش برانگیز باقی مانده است [2,3]. در میان معادلات ساختاری مختلف که برای توصیف رفتار سیالات غیرنیوتنی استفاده می‌شوند، مدل قانون توانی به دلیل سادگی ریاضیاتی و توانایی آن در مدل‌سازی رفتار رقیق‌شونده برشی ($n < 1$) و غلیظ‌شونده برشی ($n > 1$) در محدوده کاربردی نرخ‌های برش، به طور گسترده‌ای پذیرفته شده است. با این حال، حرکت یک کره در میان سیال قانون توانی، غیرخطی بودن شدیدی را به معادلات ناویر- استوکس وارد می‌کند. نرخ برش محلی از نقاط سکون روی سطح کره تا ناحیه دنباله (Wake) در جریان آزاد به شدت تغییر می‌کند و یک میدان گرانروی بسیار ناهمگن را در اطراف ذره ایجاد می‌کند. در نتیجه، ضریب درگ (C_D) به یک تابع پیچیده و به شدت غیرخطی از عدد رینولدز تعمیم‌یافته (Re_{gen}) و شاخص رفتار جریان (n) تبدیل می‌شود. در نقاط سکون (**Stagnation points**) روی سطح کره، نرخ برش (نرخ کرنش) به صفر میل می‌کند؛ از آنجا که در مدل قانون توانی، گرانروی ظاهری به صورت $\eta = K\dot{\gamma}^{n-1}$ تعریف می‌شود، برای سیالات رقیق‌شونده برشی (n<1)، با میل کردن $\dot{\gamma}$ به صفر، گرانروی ظاهری به سمت بی‌نهایت میل میکند ($\eta \propto \dot{\gamma}^{n-1} \to \infty$) که این امر منجر به بروز تکینگی ریاضی در مدل می‌شود[4] .

به صورت تاریخی، مهندسان برای تخمین ضریب درگ به روابط تجربیِ استخراج‌شده از داده‌های آزمایشگاهی تکیه کرده‌اند. با این حال، این فرمول‌های تجربی غالباً دارای دامنه اعتبار محدودی هستند و در خارج از محدوده کالیبراسیون خود خطاهای قابل توجهی نشان می‌دهند. در مقابل، شبیه‌سازی‌های CFD می‌توانند میدان‌های جریان محلی را با جزئیات حل کرده و نیروی درگ را با حداقل مفروضات محدودکننده محاسبه کنند. اما شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی کامل CFD برای کاربردهایی که نیازمند ارزیابی‌های سریع و تکرارشونده هستند (مانند بهینه‌سازی طراحی یا کنترل فرآیند آنی و بدون درنگ) از نظر محاسباتی بسیار زمان‌بر و غیرمنطقی می‌باشند.

در سال‌های اخیر، با گسترش روش‌های یادگیری ماشین، مدل‌های جایگزین مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANN) و شبکه‌های عصبی عمیق (DNN) به‌عنوان جایگزینی سریع برای روابط تجربی و شبیه‌سازی‌های CFD توسعه یافته‌اند. شبکه‌های عصبی مصنوعی، به‌ویژه پرسپترون[5] های چندلایه (MLPs)، توانایی آستثنایی خود را به‌عنوان تقریب‌زننده‌های جهانی توابع نشان داده‌اند؛ با آموزش یک ANN بر روی مجموعه‌داده‌ای قوی از نتایج CFD با دقت بالا، می‌توان فیزیک پیچیده مرتبط با پدیده‌های جریانی را در چارچوبی ریاضی و سبک‌وزن مدل‌سازی کرد که در کسری از ثانیه اجرا می‌شود. این مدل‌ها با یادگیری نگاشت غیرخطی بین پارامترهای جریان و ضریب درگ، توانسته‌اند دقت بالایی در پیش‌بینی ضریب درگ ذرات کروی و غیرکروی ارائه دهند، در حالی که هزینه محاسباتی آن‌ها نسبت به شبیه‌سازی مستقیم CFD به‌مراتب کمتر است [۶-۹]. با وجود این پیشرفت‌ها، مطالعه‌ای که به‌طور اختصاصی یک مدل جایگزین مبتنی بر داده را برای پیش‌بینی ضریب درگ کره در سیالات غیرنیوتنی قانون توانی در محدوده وسیعی از اعداد رینولدز تعمیم‌یافته (Re_g) و شاخص رفتار جریان (n) توسعه دهد، بسیار محدود بوده و کاربرد ANNها در پسای کره‌ها در سیالات غیرنیوتنی - به‌ویژه با توجه به چالش‌های عددی مرتبط با تغییرات زیاد ضریب درگ در رژیم‌های مختلف جریان - همچنان نیازمند تحقیق و مطالعه است [۶،۸،۹]. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، یک مدل جایگزین مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ارائه می‌دهد که بتواند با دقت بالا و هزینه محاسباتی ناچیز، ضریب درگ کره را در سیالات قانون توانی برای کاربردهای مهندسی (مانند بهینه‌سازی فرآیند و کنترل بلادرنگ) پیش‌بینی کند.

[5] Perceptron [2]

این مقاله یک چارچوب جامع و داده‌محور برای مدل‌سازی جایگزین به منظور پیش‌بینی ضریب پسای حالت پایدار یک کره در سیالات قانون- توانی ارائه می‌دهد. در این تحقیق یک مجموعه داده CFD با استفاده از نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (LHS) برای اطمینان از پوشش یکنواخت و بدون سوگیری فضای پارامتر $1 < 100$ و $0.4 < n < 1.4$ $Re_{gen} < 100$ تولید شد. برای مقابله با چالش های ذاتی دینامیک سیالات که چندین مرتبه بزرگی را در بر می‌گیرند، رویکرد مقیاس‌سازی لگاریتمی قبل از آموزش بر روی هر دو ویژگی ورودی و متغیر هدف اعمال شد. معماری شبکه عصبی حاصل، دقت پیش‌بینی تقریباً کاملی ($MAPE = 1.13\%$،$R^2 = 0.99$) به دست می‌دهد و افزایش سرعت محاسباتی چندین مرتبه بزرگی را در مقایسه با حلگرهای سنتی CFD فراهم می‌کند و در نتیجه ابزاری قدرتمند و بسیار کارآمد برای تخمین سریع پسای غیرنیوتنی فراهم می آورد.

۲-معادلات حاکم و تحلیل ابعادی

برای یک کره صلب به قطر d که با سرعت ثابت v در یک سیال تراکم‌ناپذیر با چگالی ρ_f در حال حرکت است، نیروی درگ F_D به طور معمول با استفاده از ضریب درگ C_D بیان می‌شود:

$$C_d = \frac{F_D}{\frac{1}{2}\rho_f v^2 A} \qquad (1)$$

که در آن $A = \pi d^2/4$ مساحت تصویرشده (Frontal Area) کره است. برای سیالات غیرنیوتنی مدل قانون توانی به شکل زیر تعریف می‌شود [10]:

$$\mu_{app} = m\dot{\gamma}^{n-1} \qquad (۲)$$

که در آن m شاخص قوام سیال (fluid consistency index)، n شاخص رفتار جریان (flow behavior index) و $\dot{\gamma}$ اندازه نرخ برش محلی (local shear rate magnitude) است. پارامتر بی‌بعد حاکم، عدد رینولدز تعمیم‌یافته (Re_{gen}) است که برای سیالات قانون توانی، به‌صورت کلی مطابق رابطه زیر تعریف می‌شود[11]:

$$\boldsymbol{Re_{gen}} = \frac{\boldsymbol{\rho_f v^{2-n} d^n}}{\boldsymbol{m}} \qquad (۳)$$


۳-شبیه‌سازی CFD

شبیه‌سازی‌های عددی جریان پایدار با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics و با فرض تقارن محوری انجام شد. حل‌گر Stationary(حالت پایدار) با استفاده از ماژول جریان سیال (CFD Module) به‌کار گرفته شد و با توجه به محدوده اعداد رینولدز، جریان به‌صورت آرام (Laminar) مدل‌سازی گردید. معادلات پیوستگی و مومنتوم با استفاده از روش المان محدود(Finite Element Method) گسسته‌سازی شده و کوپل فشار- سرعت توسط حلگر Fully Coupled با تثبیت‌کننده مناسب المان محدود برقرار شد. سیال کاری، آب، با خواص ثابت در نظر گرفته شد و کره‌ای با قطر $1mm$ در مبدا مختصات قرار گرفت. به‌منظور کاهش اثر مرزها بر میدان جریان، فاصله مرز ورودی و طرفین تا مرکز کره $5mm$ ، و فاصله مرکز کره تا مرز خروجی برای پوشش کامل گردابه ها $25mm$ در نظر گرفته شد.

نسبت مسدودشدگی (Blockage Ratio) در این شبیه‌سازی‌ها بر اساس نسبت سطح مقطع تصویر جسم در راستای جریان (Projected Frontal Area) به سطح مقطع دامنه محاسباتی محاسبه شد. با توجه به شعاع جسم r =0.5mm و شعاع دامنه محاسباتی $R_{domain} = 5mm$ نسبت مسدودشدگی برابر با 1% به‌دست آمد که به مراتب کمتر از آستانه توصیه‌شده 5٪ است[13] . بنابراین، اثرات دیواره بر میدان جریان و ضریب درگ ناچیز بوده و نتایج شبیه‌سازی از این نظر قابل اعتماد هستند. همچنین، مطالعات تجربی و عددی نشان داده‌اند که دنباله جریان در پایین‌دست کره تا حدود $Re \propto 210$ به‌صورت متقارن محوری (Axisymmetric) باقی می‌ماند و شکست تقارن در اعداد رینولدز بالاتر رخ می‌دهد [14,15]. از آنجا که دامنه اعداد رینولدز مورد بررسی در پژوهش حاضر به Re≤100 محدود است، استفاده از مدل دوبعدی محورمتقارن (Axisymmetric) به‌منظور کاهش هزینه محاسباتی، فرضی مناسب و از نظر فیزیکی قابل قبول محسوب می‌شود [14,15].

شبکه‌بندی با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics انجام شد. با توجه به تقارن محوری جریان در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی (Re≤100) ، از مدل دوبعدی محورمتقارن (Axisymmetric) به‌منظور کاهش هزینه محاسباتی استفاده شد [۱٤]. کل دامنه محاسباتی با استفاده از المان‌های مثلثی (Triangular Elements)

گسسته‌سازی گردید. به‌منظور افزایش دقت حل گرادیان‌های شدید سرعت و تغییرات ویسکوزیته ظاهری در مجاورت سطح کره، از یک مش لایه مرزی ساختاریافته (Boundary Layer Mesh)شامل ۱۰ لایه بر روی سطح کره استفاده شد. نرخ رشد لایه‌ها (Growth Rate) برابر با 1.2 در نظر گرفته شد تا انتقال تدریجی از المان‌های ریز مجاور دیواره به المان‌های درشت‌تر در نواحی دور از کره فراهم شود. استفاده از این ساختار مش، دقت محاسبه گرادیان‌های سرعت و تنش برشی دیواره را افزایش داده و در نتیجه پیش‌بینی نیروی درگ را بهبود می‌بخشد [۱۶،۱۷]. نمای کلی شبکه محاسباتی و جزئیات لایه‌های مرزی در شکل ۱ ارائه شده است. علاوه بر این، یک مطالعه استقلال از مش دقیق قبل از تولید مجموعه داده برای کمترین عدرد رینولدز (Re=1) و بیشترین عدد رینولدز (Re=100) انجام شد و اطمینان حاصل گردید که مقادیر ضریب درگ استخراج‌شده نسبت به اصلاح بیشتر مش بدون تغییر هستند.



شکل ۱. شبکه بندی مورد استفاده در بررسی ضریب درگ پیرامون کره

۴-طراحی آزمایشات (DoE) و چارچوب یادگیری ماشین

در این پژوهش، از یک رویکرد مدل‌سازی جایگزین (Surrogate Modeling) مبتنی بر داده استفاده شد که در آن، داده‌های حاصل از شبیه‌سازی‌های CFD به‌عنوان مجموعه داده آموزشی برای شبکه عصبی مصنوعی به‌کار گرفته شدند. در این روش، ابتدا با استفاده از حل عددی دقیق، رفتار سیستم در نقاط مختلف فضای پارامتری استخراج شده و سپس یک مدل یادگیری ماشین، رابطه غیرخطی بین پارامترهای ورودی و خروجی را یاد می‌گیرد. در پژوهش حاضر، پارامترهای بدون بعد جریان شامل عدد رینولدز تعمیم‌یافته (Re_{gen})و شاخص رفتار جریان (n) به‌عنوان ورودی مدل و ضریب درگ (C_D) به‌عنوان خروجی در نظر گرفته شدند. پس از آموزش مدل، ضریب درگ برای شرایط جدید تنها بر اساس پارامترهای ورودی و بدون نیاز به حل مجدد معادلات ناویر- استوکس پیش‌بینی می‌شود. این رویکرد ضمن حفظ دقت مناسب، زمان و هزینه محاسباتی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و امکان انجام مطالعات پارامتری، بهینه‌سازی و تحلیل‌های تکرارشونده را فراهم می‌کند[۱۸].

برای آموزش مدل جایگزین، نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (LHS) به جای شبکه‌بندی فاکتوریل کامل استفاده شد تا توزیع یکنواخت و بدون سوگیری (Unbiased) از نمونه‌ها ایجاد شود [۱۹]. مجموعاً ۲۲۵ حالت شبیه‌سازی در بازه $1 < Re_{gen} < 100$ (به صورت لگاریتمی) و $0.4 < n < 1.4$ (به صورت خطی) تولید شد.

رابطه بین ورودی‌های بدون بعد ($X = [Re_{gen}, n]$) و خروجی ($Y = C_D$) با استفاده از یک پرسپترون چندلایه (MLP) که عضوی از شبکه‌های عصبی پیش‌خور است و به دلیل توانایی‌اش به عنوان تقریب‌زننده توابع شناخته می‌شود، مدل‌سازی شد[۲۰]. یک چالش اساسی در یادگیری ماشین دینامیک سیالات، تغییرات چندمرتبه ای متغیر هدف (ضریب درگ) است که در محدوده اعداد رینولدز مورد بررسی رخ می دهد. در رژیم جریان خزشی ($Re_{gen} \to 1$) ضریب درگ می‌تواند از ۳۰ فراتر رود، در حالی که در رژیم اینرسی ($Re_{gen} \to 100$) ضریب درگ می تواند به حدود ۱ کاهش یابد. شبکه‌های عصبی استاندارد که با تابع هزینه میانگین مربعات خطا (MSE) آموزش داده می‌شوند، به طور نامتناسبی خطاهای مطلق را در رژیم با ضریب درگ بالا جریمه می‌کنند و منجر به دقت نسبی می‌شوند. برای حل این مشکل، یک تبدیل لگاریتمی قبل از مقیاس‌سازی استاندارد بر روی هر دو ورودی و متغیر هدف اعمال شد. با آموزش شبکه برای پیش‌بینی $\log_{10} C_d$ بر اساس $\log_{10} Re_{gen}$ و n، شبکه می‌آموزد تا خطاهای درصد نسبی را به طور یکسان در تمام رژیم‌های جریان به حداقل برساند[۲۱].

معماری MLP شامل به کار گرفته شده در این تحقیق شمال موارد زیر است:


- لایه ورودی: ۲ گره.
- لایه‌های پنهان: سه لایه متراکم به ترتیب با ۱۲۸، ۶۴ و ۳۲ نورون.
- تابع فعال‌سازی: تانژانت هیپربولیک (tanh)، که به جای ReLU انتخاب شد زیرا پاسخ‌های دینامیک سیالات هموار، پیوسته بوده و به مشتقات اول و دوم پیوسته نیاز دارند[۲۲].
- بهینه‌ساز: الگوریتم شبه-نیوتنی L-BFGS (محدود-حافظه برویدن-فلچر-گلدفارب-شانو). برخلاف نزول گرادیان تصادفی (Adam/SGD) که برای مجموعه داده‌های عظیم بهینه‌سازی شده است، L-BFGS از تقریب‌های هسین مرتبه دوم دسته‌ای کامل استفاده می‌کند و آن را برای مجموعه داده‌های فیزیکی جدولی کوچک تا متوسط، به طور استثنایی دقیق و پایدار می‌سازد[۲۳].

مجموعه داده به طور تصادفی به یک مجموعه آموزش (۸۰٪) و یک مجموعه تست دیده‌نشده (۲۰٪) تقسیم شد. منظم‌سازی ($\alpha = 0.01$) به تابع هزینه L-BFGS اعمال شد تا وزن‌های بزرگ شبکه جریمه شوند و در نتیجه از بیش‌برازش جلوگیری کرده و درون‌یابی هموارتری بین نقاط داده CFD تضمین شود[۲۴].

۵-آموزش مدل و عملکرد آماری

پرسپترون چندلایه (MLP) بر روی مجموعه داده C_D با استفاده از تبدیل لگاریتمی و بهینه‌سازی L-BFGS که در بخش روش‌شناسی تشریح شد، آموزش داده شد. اعمال تبدیل مقیاس لگاریتمی بر روی عدد رینولدز تعمیم‌یافته و ضریب درگ هدف، نقشی اساسی ایفا کرد. بدون این تبدیل، بهینه‌سازی استاندارد با میانگین مربعات خطا (MSE) به کم‌برازش شدیدی در رژیم‌های با درگ پایین(Re_{gen} بالا) منجر می‌شد، چرا که شبکه به‌طور نامتناسبی خطاها را در رژیم جریان خزشی، جایی که مقادیر ضریب درگ چندین مرتبه بزرگی بزرگ‌ترند، کاهش می‌داد. شبکه با آموزش بر روی $\log_{10} C_D$ آموخت که خطاهای درصد نسبی را به‌طور یکنواخت در کل فضای پارامتری کمینه کند. عملکرد آماری مدل جایگزین بهینه‌شده بر روی ۲۰٪ داده آزمون دیده‌نشده، استثنایی است. مدل به ضریب تعیین (R^2) برابر با ۰٫۹۹۹۶ و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) تنها ۱٫۱۳٪ دست یافت. نمودار توازن (Parity plot) که ضریب درگ واقعی حاصل از CFD را در برابر پیش‌بینی‌های شبکه عصبی برای مجموعه داده آزمون دیده‌نشده مقایسه می‌کند در شکل ۲ نشان داده شده است. تجمع فشرده حول خط $y = x$ دقت بالای مدل را در چندین مرتبه بزرگی نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل ۲ مشاهده می‌شود، مقادیر پیش‌بینی‌شده در تمام دهه‌های ضریب درگ به‌طور کامل بر خط پیش‌بینی کامل ($y = x$) منطبق


هستند. عدم وجود انحراف نظام‌مند در مقادیر حدی پایین یا بالای مجموعه داده تأیید می‌کند که مقیاس‌بندی لگاریتمی با موفقیت سختی عددی ذاتی در داده‌های دینامیک سیالات چندرژیمه را برطرف کرده است.



شکل ۲. نمودار توازن (Parity plot) ضریب درگ واقعی حاصل از CFD در برابر پیش‌بینی‌های شبکه عصبی

۶-اعتبارسنجی با فیزیک نیوتنی تجربی

یک نیاز اساسی برای هر مدل جایگزین مبتنی بر فیزیک، توانایی آن در بازیابی قوانین فیزیکی تثبیت‌شده در شرایط حدی است. برای تأیید اینکه شبکه عصبی مکانیک سیالات زیربنایی را فراگرفته است، نه اینکه صرفاً آثار عددی دلخواه را حفظ کرده باشد، پیش‌بینی‌های آن در حد سیالات نیوتنی ($n = 1$) ارزیابی شد. شکل ۳ منحنی استاندارد درگ پیش‌بینی‌شده توسط شبکه عصبی را در کنار همبستگی‌های تجربی $C_D = 2(1.84Re^{-0.31} + 0.293Re^{0.06})^{3.45}$ نشان می‌دهد. شبکه عصبی کاملاً بر منحنی تجربی منطبق می‌شود، بدون آنکه هرگز به‌طور صریح با این فرمول تحلیلی برنامه‌ریزی شده باشد. این موضوع توانایی شبکه را در نقش یک درون‌یاب قوی و تعمیم‌یافته دینامیک سیالات نشان می‌دهد که با دقت بالا گذار از رژیم خطی استوکس به رژیم غیرخطی جدایش اینرسی را پیش بینی می‌نماید.




شکل ۳. مقایسه پیش‌بینی‌های شبکه عصبی (خط‌چین قرمز) با همبستگی‌های تجربی ضریب درگ (خط ممتد سیاه) برای سیالات نیوتنی بر حسب عدد رینولدز تعمیم‌یافته

۷-مطالعه پارامتری و تفسیر فیزیکی

برای نمایش ارتباط پیچیده و غیرخطی بین عدد رینولدز و خواص رئولوژیکی سیال، از مدل جایگزین آموزش‌دیده برای تولید یک سطح پاسخ سه‌بعدی پیوسته (شکل ٤) استفاده شد. بررسی این سطح پاسخ، پدیده جالب توجه «تغییر رفتار یا Crossover» ضریب درگ نسبت به شاخص رفتار جریان (n) را در رژیم‌های مختلف جریان آشکار می‌سازد. مطابق با انتظارات فیزیکی، با افزایش عدد رینولدز و غلبه نیروهای اینرسی، ضریب درگ در تمام مقادیر n روند نزولی طی می‌کند. اما اثر شاخص n بر ضریب درگ وابسته به رژیم جریان است:

۱. در اعداد رینولدز نسبتاً بالا ($Re_{gen} \rightarrow 100$): برای سیالات رقیق‌شونده برشی ($n < 1$)، ضریب درگ کمتر از سیال نیوتنی ($n = 1$) است. این امر به دلیل نرخ‌های برش بالا در لایه مرزی اطراف کره است که باعث کاهش لزجت ظاهری موضعی و در نتیجه کاهش تنش برشی لزج وارد بر ذره می‌شود.

۲. در اعداد رینولدز پایین و جریان خزشی ($Re_{gen} \rightarrow 1$): عکس این موضوع رخ می‌دهد و با کاهش n، ضریب درگ افزایش می‌یابد. از نظر فیزیکی، در جریان‌های خزشی نرخ کرنش و نرخ برش محلی ($\dot{\gamma}$) در بخش عمده‌ای از دامنه سیال بسیار کوچک می‌شود. در مدل قانون توانی برای $n < 1$، میل کردن نرخ برش به سمت صفر ($\dot{\gamma} \rightarrow 0$) موجب جهش و تکینگی لزجت ظاهری در نواحی دور از کره می‌گردد. این لزجت بسیار بالا در میدان دور، مقاومت کلی سیال در برابر حرکت ذره را افزایش داده و موجب صعود ضریب درگ نسبت به حالت نیوتنی می‌شود.



شکل ٤. سطح پاسخ سه‌بعدی ضریب درگ به‌عنوان تابعی از لگاریتم عدد رینولدز تعمیم‌یافته و شاخص رفتار جریان (n)

ممکن است در نگاه اول، افزایش ضریب درگ در سیالات رقیق‌شونده برشی ($n < 1$) در مقادیر پایین عدد رینولدز متناقض به نظر برسد. اما این پدیده یک واقعیت فیزیکی شناخته‌شده در جریان‌های خزشی (Creeping Flows) سیالات غیرنیوتنی است که به پدیده تقاطع رئولوژیکی (Rheological Crossover) معروف است. در اعداد رینولدز پایین، میدان جریان تا فواصل دورتری از ذره گسترش می‌یابد و نرخ برش محلی در عمده حجم سیال بسیار کوچک است. بر اساس معادله قانون توانی برای $n < 1$ کاهش نرخ برش موجب افزایش شدید لزجت ظاهری سیال در میدان دور متصل به ذره می‌شود. این افزایش لزجت در حجم وسیعی از سیال، مقاومت لزج جریان در برابر حرکت کره را بالا برده و منجر به غلبه درگ در اعداد رینولدز پایین می‌گردد. برعکس، در اعداد رینولدز بالاتر، لایه مرزی تشکیل شده و نرخ‌های برش بالای شدید در اطراف کره، لزجت موضعی را کاهش داده و درگ را کم می‌کند. ثبت دقیق این تغییر رفتار فیزیکی توسط شبکه عصبی، نشان‌دهنده دقت بالای مدل در درک فیزیک حاکم بر سیالات غیرنیوتنی است.

فراتر از دقت فیزیکی، هدف اصلی از توسعه یک مدل جایگزین، شتاب‌دهی محاسباتی است. یک شبیه‌سازی پایدار سه‌بعدی CFD در COMSOL با بهره‌گیری از شبکه بندی مناسب و تلرانس‌های حل‌گر غیرنیوتنی، برای همگرایی به چندین دقیقه زمان محاسباتی نیاز دارد. در مقابل، مدل جایگزین MLP آموزش‌دیده یک پیش‌بینی جدید ضریب درگ را در تقریباً کسری از ثانیه بر روی یک CPU استاندارد ارزیابی می‌کند. این امر نشان‌دهنده افزایش سرعت محاسباتی به میزان قابل ملاحظه ای است. چنین شتاب فوق‌العاده‌ای، شبکه عصبی پیشنهادی را برای ادغام در چارچوب‌های شبیه‌سازی چندذره‌ای در مقیاس ماکرو بسیار مناسب می‌سازد. به‌عنوان مثال، در شبیه‌سازی‌های جریان چندفازی اویلری- لاگرانژی (CFD-DEM)، محاسبه درگ غیرنیوتنی برای میلیون‌ها ذره منفرد در هر گام زمانی با استفاده از CFD مستقیم، به‌طور محاسباتی ناممکن است. مدل جایگزین توسعه‌یافته در این پژوهش می‌تواند به‌عنوان یک مدل جستجوی زیرشبکه‌ای (sub-grid lookup) یا مدل بستار تحلیلی به‌کار گرفته شود و شبیه‌سازی‌های چندفازی غیرنیوتنی بلادرنگ با دقت بالا را امکان‌پذیر سازد.

۸-جمع بندی

در این مطالعه، یک چارچوب مدل‌سازی جایگزین داده‌محور با دقت بالا برای پیش‌بینی ضریب درگ حالت پایدار یک کره صلب در حال حرکت در سیالات قانون توانی (غیرنیوتنی) توسعه داده شد. روش‌شناسی پیشنهادی با پیوند دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) با دقت بالا و تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشین، با موفقیت گلوگاه‌های محاسباتی مرتبط با شبیه‌سازی عددی مستقیم جریان‌های رئولوژیکی پیچیده را برطرف می‌سازد.

یک مجموعه داده جامع از شبیه‌سازی‌های CFD با دقت بالا با بهره‌گیری از نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (LHS) برای اطمینان از پوشش بدون سوگیری فضای پارامتری در گستره اعداد رینولدز تعمیم‌یافته $1 < Re_{gen} < 100$ و شاخص‌های رفتار جریان $0.4 < n < 1.4$ تولید شد. برای پرداختن به سختی عددی ذاتی در داده‌های دینامیک سیالات که چندین مرتبه بزرگی را پوشش می‌دهند، یک تبدیل لگاریتمی بر روی ویژگی‌های ورودی و ضریب درگ هدف پیش از آموزش اعمال گردید. یک پرسپترون چندلایه (MLP) که با الگوریتم شبه‌نیوتنی L-BFGS بهینه‌سازی شده، با موفقیت ارتباط پیچیده و غیرخطی بین نیروهای اینرسی و گرانروی ظاهری وابسته به برش را نگاشت کرد.

مدل جایگزین حاصل، دقت بسیار بالایی بر روی داده‌های آزمون دیده‌نشده از خود نشان داد و به ضریب تعیین $R^2 = 0.9996$ و میانگین قدرمطلق درصد خطا (MAPE) تنها ۱٫۱۳% دست یافت. علاوه بر این، مدل همبستگی‌های تجربی معتبر درگ نیوتنی را با دقت بازیابی کرد و اثبات نمود که شبکه، فیزیک سیالات زیربنایی را فراگرفته است، نه آنکه صرفاً آثار عددی را حفظ کرده باشد. با ارزیابی نیروهای درگ در مقیاس‌های زمانی میلی‌ثانیه، مدل جایگزین افزایش سرعت محاسباتی قابل توجهی را در مقایسه با حل‌گرهای سنتی CFD حالت پایدار ارائه می‌دهد.

مهم است که محدودیت‌های فیزیکی داده‌های آموزش را مد نظر قرار دهیم. مجموعه داده CFD با استفاده از یک دامنه هندسی مقید به تقارن تولید شده است. در نتیجه، مدل جایگزین به‌طور دقیق شاخه متقارن و حالت پایدار جریان را تا عدد رینولدز ۱۰۰ پیش‌بینی می‌کند. با این حال، پدیده‌های ناپایای دوشاخگی دنباله و ریزش گردابه‌های متناوب را که به‌طور فیزیکی در اعداد رینولدز بالاتر ظاهر می‌شوند، ضبط نمی‌کند. پژوهش‌های آینده با گسترش این چارچوب با ادغام شبیه‌سازی‌های CFD گذرا و کاملاً سه‌بعدی برای ضبط این رژیم‌های جریان ناپایا متمرکز خواهد بود. همچنین، ادغام این مدل جایگزین به‌عنوان یک حلگر بلادرنگ در شبیه‌سازی‌های چندفازی اویلری-لاگرانژی (برای نمونه CFD-DEM) و کاوش در شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک (PINNs) به‌منظور گنجاندن مستقیم معادلات ناویر-استوکس در فرآیند یادگیری، مسیرهای بسیار امیدوارکننده‌ای برای تحقیقات آتی به‌شمار می‌روند.

منابع

[1] Ewoldt, R. H., & Saengow, C. (2022). Designing complex fluids. Annual Review of Fluid Mechanics, 54, 413–441.

[2] Jaensson, N. O., Anderson, P. D., & Vermant, J. (2021). Computational interfacial rheology. Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics, 290, 104507.

[3] Bašić, M., Ljubenkov, B., & Bezić, I. (2026). Non-Newtonian fluid mechanics in engineering: A critical cross-sector review from process industries to marine technology. Engineering Power, 20(4), 33–43.

[4] Khalil, A. A., & Adnan, M. S. (2020). Effect of mud rheology on cuttings' transport in drilling operations. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 671(1), 012067.

[5] Liang, T., Deng, Z., Wu, J., Xu, F., Zheng, L., Yang, M., & Zhou, F. (2025). A power-law-based predictive model for proppant settling velocity in non-Newtonian fluid. Processes, 13(8), 2631.

[6] Presa-Reyes, M., Mahyawansi, P., Hu, B., McDaniel, D., & Chen, S.-C. (2024). DCC-DNN: A deep neural network model to predict the drag coefficients of spherical and non-spherical particles aided by empirical correlations. Powder Technology, 435, 119388.

[7] Xin, D., Zeng, J., & Xue, K. (2022). Surrogate drag model of non-spherical fragments based on artificial neural networks. Powder Technology, 404, 117412.

[8] Faroughi, S. A., Roriz, A. I., & Fernandes, C. (2022). A meta-model to predict the drag coefficient of a particle translating in viscoelastic fluids: A machine learning approach. Polymers, 14(3), 430.

[9] Rushd, S., Hafsa, N., Al-Faiad, M., & Arifuzzaman, M. (2021). Modeling the settling velocity of a sphere in Newtonian and non-Newtonian fluids with machine-learning algorithms. Symmetry, 13(1), 71.

[10] Bird, R. B., Armstrong, R. C., & Hassager, O. (1987). Dynamics of polymeric liquids, Volume 1: Fluid mechanics (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[11] Metzner, A. B., & Reed, J. C. (1955). Flow of non-Newtonian fluids—Correlation of the laminar, transition, and turbulent-flow regions. AIChE Journal, 1(4), 434–440.

[12] Renaud, M., Mauret, E., & Chhabra, R. P. (2004). Power-law fluid flow over a sphere: Average shear rate and drag coefficient. The Canadian Journal of Chemical Engineering, 82(5), 1066–1070.

[13] West, G. S., & Apelt, C. J. (1982). The effects of tunnel blockage and aspect ratio on the mean flow past a circular cylinder with Reynolds numbers between 10^4 and 10^5. Journal of Fluid Mechanics, 114, 361–377.

[14] Johnson, T. A., & Patel, V. C. (1999). Flow past a sphere up to a Reynolds number of 300. Journal of Fluid Mechanics, 378, 19–70.

[15] Bagchi, P., Ha, M. Y., & Balachandar, S. (2001). Direct numerical simulation of flow and heat transfer from a sphere in a uniform cross-flow. Journal of Fluids Engineering, 123(2), 347–358.

[16] Versteeg, H. K., & Malalasekera, W. (2007). An introduction to computational fluid dynamics: The finite volume method (2nd ed.). Pearson Education.

[17] Celik, I. B., Ghia, U., Roache, P. J., Freitas, C. J., Coleman, H., & Raad, P. E. (2008). Procedure for estimation and reporting of uncertainty due to discretization in CFD applications. Journal of Fluids Engineering, 130(7), 078001.

[18] Forrester, A. I. J., Sobester, A., & Keane, A. J. (2008). Engineering design via surrogate modelling: A practical guide. John Wiley & Sons, Chichester, UK.

[19] McKay, M. D., Beckman, R. J., & Conover, W. J. (1979). A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. Technometrics, 21(1), 239–245.

[20] Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer feedforward networks are universal approximators. Neural Networks, 2(5), 359–366.

[21] Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer, New York.

[22] Haykin, S. (2009). Neural networks and learning machines (3rd ed.). Pearson Education.

[23] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical optimization (2nd ed.). Springer, New York.

[24] Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep learning. MIT Press, Cambridge, MA.
w.

Cover Letter
CARE-DJSP submission to STEMECO01 | 9 August 2026

9 August 2026

Scientific Committee
First National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering: Challenges and Opportunities (STEMECO01)

Dear Members of the Scientific Committee,

On behalf of my coauthors, I submit the manuscript entitled “CARE-DJSP: Conformal Risk-Aware Event-Driven Scheduling with Joint Maintenance Decisions for Degrading Flexible Job Shops” for consideration as an original research paper in the Mechanical Engineering - Manufacturing track, with Artificial Intelligence in Mechanical Engineering as a secondary topic.

The paper addresses dynamic flexible job-shop scheduling under stochastic processing times, machine degradation, and breakdown risk. CARE-DJSP combines a disjointly calibrated conformal upper-duration bound with an event-driven dispatch score and a transparent preventive-maintenance gate. On nine held-out instances and 180 paired scenarios, the proposed policy reduced weighted tardiness, energy use, breakdowns, and the composite objective relative to the strongest health-aware baseline. The submission includes seeded code and scenario-level outputs for reproducibility.

The work is aligned with the conference themes of smart manufacturing, manufacturing systems, maintenance-aware production, and artificial intelligence in mechanical engineering. The manuscript also states its synthetic-benchmark limitation and does not claim field validation.

The authors will confirm the final authorship, contribution, funding, conflict-of-interest, and portal declarations before submission. Thank you for considering this work.

Sincerely,

Suzan Arezi
Corresponding Author
Assistant Professor, Department of Educational Sciences
Payame Noor University, Tehran, Iran
S.arezi@pnu.ac.ir
ORCID: 0000-0001-5483-6426

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی کم‌توان با استفاده از کوانتایزر تقریب متوالی مبتنی بر انتگرال‌گیر برای کاربردهای اینترنت اشیاء

امیررضا سلیمان‌پور[۱]، شهباز ریحانی[۲]

[۱] ایران، رشت، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی برق a.solaymanpour@gmail.com
[۲] ایران، رشت، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی برق shahbaz@guilan.ac.ir

چکیده


در این مقاله، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال (ADC) خط لوله‌ای ۱۲ بیتی کم‌توان و با پیچیدگی کم، با استفاده از کوانتایزر تقریب متوالی(SAR) مبتنی بر انتگرال‌گیر ارائه شده است. برخلاف مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال SAR خط لوله ای شده (Pipelined) و SAR کمک‌یافته (Asissted) که به مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ خازنی (CDAC)یا مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ ضرب‌کننده (MDAC) چندبیتی نیاز داشته و به آرایه‌های خازنی بزرگی نیاز دارند، کوانتایزر پیشنهادی این ساختارها را با یک MDACتک‌بیتی حاوی یک انتگرال‌گیر سوییچ خازنی (SC) داخلی جایگزین می‌کند که با بهره‌گیری از انتگرال‌گیر تعبیه‌شده برای کوانتیزاسیون SAR و تولید ولتاژ باقیمانده، معماری پیشنهادی به طور قابل توجهی تعداد خازن‌ها و پیچیدگی مدار آنالوگ را کاهش می‌دهد و در عین حال تولید باقیمانده دقیق را حفظ می‌کند.
برای ارزیابی معماری پیشنهادی، یک نمونه اولیه از مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای در فناوری ۱۸۰ نانومتر CMOS با ولتاژ تغذیه ۱٫۸ ولت طراحی و شبیه‌سازی شده است. در نرخ نمونه‌برداری ۲٫۰۴۸ مگاهرتز، این مبدل به تعداد بیت‌های مؤثر (ENOB) برابر ۱۰٫۶۴ بیت و نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج (SNDR) برابر ۶۵٫۸ دسی‌بل دست می‌یابد. توان مصرفی کل ۹۸۰ میکروواوت است که نرخ شایستگی (FoM) والدن برابر ۰٫۲۹ پیکوژول بر گام تبدیل را نتیجه می‌دهد. همچنین مبدل پیشنهادی خطی‌بودن استاتیک قابل قبولی را نشان می‌دهد، به‌طوری که خطای غیرخطی‌بودن دیفرانسیلی (DNL) و خطای غیرخطی‌بودن انتگرالی (INL) به ترتیب در بازه‌های ۱٫۰۰- تا ۰٫۹۹۷+ LSB و ۲٫۷۷- تا ۳٫۰۰+ LSB حفظ می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که معماری پیشنهادی یک توازن کارآمد بین توان مصرفی، تفکیک‌پذیری و پیچیدگی مدار برقرار می کند.

واژه‌هاي كليدي

Pipeline ADC، SAR ADC، مبدل خط لوله‌ای کمک‌یافته با تقریب متوالی (SAR-Assisted pipeline ADC)، مبدل SAR خط لوله ای شده (Pipelined SAR ADC)، مبدل دیجیتال به آنالوگ ضرب‌کننده (MDAC)، اینترنت اشیاء (IoT)

۱. مقدمه

در مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای متداول، معمولاً از یک مبدل فلش (Flash ADC) به‌عنوان زیرمبدل (sub-ADC) در هر طبقه استفاده می‌شود. اگرچه زیرمبدل‌های فلش از سرعت عملکرد بالایی برخوردارند، اما با افزایش تفکیک‌پذیری، تعداد مقایسه‌کننده‌های موردنیاز به‌صورت نمایی افزایش می‌یابد که این امر موجب افزایش چشمگیر توان مصرفی و مساحت اشغال‌شده روی تراشه می‌شود. از سوی دیگر، کاهش تفکیک‌پذیری زیرمبدل فلش، اگرچه تعداد مقایسه‌کننده‌ها را کاهش می‌دهد، اما برای دستیابی به یک تفکیک‌پذیری نهایی مشخص، تعداد طبقات خط لوله‌ای را افزایش می‌دهد. این مصالحه طراحی در هر دو حالت، به افزایش توان مصرفی، افزایش تأخیر و پیچیده‌تر شدن طراحی منجر می‌شود [۱-۲]. معماری یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای متداول در شکل ۱ نشان داده شده است.



شکل ۱. نمودار بلوکی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای مرسوم


برای رفع این محدودیت‌ها، استفاده از کوانتایزرهای SAR در مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای به‌طور گسترده‌ای افزایش یافته است، زیرا این کوانتایزرها در مقایسه با زیرمبدل‌های مرسوم مبتنی بر فلش، تعداد مقایسه‌کننده‌ها، توان مصرفی و پیچیدگی سخت‌افزار آنالوگ را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهند [۳-۴].

مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای کمک‌یافته با تقریب متوالی، تعداد مقایسه‌کننده‌ها را در مقایسه با طرح‌های مبتنی بر فلش کاهش می‌دهند؛ با این حال، پیاده‌سازی‌های مرسوم همچنان برای تقویت باقیمانده به مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ (DAC) یا مبدل‌های دیجیتال به آنالوگ ضرب‌کننده چندبیتی نیاز دارند [۵-۶]. این بلوک‌ها پیچیدگی مداری بیشتری ایجاد کرده و حساسیت به عدم‌تطابق خازن‌ها را افزایش می‌دهند که این امر منجر به افت عملکرد خطی‌بودن می‌شود.

عدم‌تطابق در المان‌های مبدل دیجیتال به آنالوگ چندبیتی، یک عامل محدودکننده اصلی در مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای با تفکیک‌پذیری بالا است؛ زیرا خطاهای غیرخطی ایجاد می‌کند که مستقیماً بر خطای غیرخطی‌بودن دیفرانسیلی DNL، خطای غیرخطی‌بودن انتگرالیINL و معیارهای عملکرد دینامیکی مانند نسبت

سیگنال به نویز و اعوجاج SNDR و بازه دینامیکی عاری از هارمونیک SFDR تأثیر می‌گذارند. اگرچه روش‌های واسنجی (کالیبراسیون) می‌توانند این آثار را کاهش دهند، اما اغلب پیچیدگی سیستم، توان مصرفی و بار اضافی طراحی را افزایش می‌دهند[۷-۸].

معماری‌های اخیر مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای هیبریدی و مبتنی بر تقریب متوالی با کاهش الزامات تفکیک‌پذیری مبدل دیجیتال به آنالوگ، به اشتراک‌گذاری تقویت باقیمانده بین طبقات، یا به‌کارگیری روش‌های واسنجی دیجیتال، کارایی بهتری را به نمایش گذاشته‌اند [۹-۱۳]. این رویکردها پتانسیل معماری‌های هیبریدی را در دستیابی به موازنه بهینه بین توان، سرعت و تفکیک‌پذیری برجسته می‌سازند. شکل ۲ نمودار بلوکی یک مبدل آنالوگ به دیجیتال تقریب متوالی خط لوله‌ای مرسوم را نشان می‌دهد که در آن هر طبقه شامل یک زیرمبدل مبتنی بر تقریب متوالی و یک بلوک تقویت باقیمانده برای پردازش بین‌طبقاتی است. با این حال، پیاده‌سازی‌های مرسوم مبتنی بر تقریب متوالی به‌طور ذاتی به خازن‌های متعددی در ساختار خازنی مبدل دیجیتال به آنالوگ CDAC نیاز دارند که این موضوع باعث افزایش پیچیدگی سخت‌افزار، مساحت و انرژی سوئیچینگ می‌شود.



شکل ۲. ساختار یک SAR ADC خط لوله‌ای مرسوم

در معماری‌های متداول مبتنی برSAR ، آرایه خازنی مبدل دیجیتال به آنالوگ CDAC به دلیل استفاده از آرایه بزرگی از خازن‌ها برای بازتوزیع بار، معمولاً بیشترین سهم را در مساحت اشغال‌شده روی تراشه و توان مصرفی به خود اختصاص می‌دهد. علاوه بر این، عدم تطابق خازن‌ها در این آرایه‌ها موجب کاهش خطی بودن و دقت تبدیل می‌شود و در بسیاری از موارد استفاده از خازن‌های واحد با ظرفیت بیشتر یا به‌کارگیری روش‌های کالیبراسیون را ضروری می‌سازد. این راهکارها نیز به نوبه خود موجب افزایش توان مصرفی و محدود شدن سرعت عملکرد مبدل می‌شوند [۱۴-۱۶]. ازاین‌رو، کاهش پیچیدگی ساختار مبدل دیجیتال به آنالوگ، راهکاری مؤثر برای بهبود بهره‌وری از نظر مساحت و کاهش مصرف انرژی به شمار می‌رود.


در این مقاله، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی مبتنی بر یک کوانتیزر ۴ بیتی از نوع تقریب متوالی با ساختار انتگرال‌گیر ارائه شده است. برخلاف معماری‌های متداول خط لوله‌ای مبتنی بر SAR، در ساختار پیشنهادی از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ تک‌بیتی در داخل MDAC هر طبقه استفاده شده است که این امر موجب کاهش قابل‌توجه پیچیدگی مدار و حساسیت به عدم تطابق اجزا می‌شود. همچنین، در ساختار MDAC از یک انتگرال‌گیر سوییچ خازنی به‌منظور افزایش

دقت تولید سیگنال باقیمانده و در عین حال کاهش سربار سخت‌افزاری بهره گرفته شده است. در نتیجه، معماری پیشنهادی به مصالحه‌ای مناسب میان توان مصرفی، خطینگی و پیچیدگی پیاده‌سازی دست یافته و گزینه‌ای مناسب برای کاربردهای با تفکیک‌پذیری متوسط و توان مصرفی پایین محسوب می‌شود.

ادامه این مقاله به شرح زیر سازمان‌دهی شده است. در بخش ۲، معماری پیشنهادی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای و نحوه عملکرد کوانتیزر مبتنی بر تقریب متوالی با ساختار انتگرال‌گیر تشریح می‌شود. در بخش ۳، پیاده‌سازی مداری بلوک‌های اصلی معماری پیشنهادی، با تأکید بر ساختار MDAC و انتگرال‌گیر تعبیه‌شده در آن، ارائه می‌شود. در بخش ۴، نتایج شبیه‌سازی شامل شاخص‌های عملکرد استاتیکی و دینامیکی نظیر غیرخطی بودن تفاضلی، غیرخطی بودن انتگرالی، تعداد مؤثر بیت‌ها، نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج و توان مصرفی بررسی می‌شود. در نهایت، بخش ۵ به جمع‌بندی مقاله و بیان مهم‌ترین دستاوردهای پژوهش اختصاص دارد.

۲. معماری پیشنهادی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای

شکل ۳ معماری پیشنهادی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای مبتنی برکوانتیزر تقریب متوالی مبتنی بر انتگرال‌گیر را نشان می‌دهد. در این معماری، کوانتیزر پیشنهادی به‌عنوان زیرمبدل ۴ بیتی در هر طبقه خط لوله‌ای به‌کار گرفته شده است. هر طبقه شامل یک زیرمبدل ۴ بیتی مبتنی بر تقریب متوالی و یک MDAC تک‌بیتی برای تولید و تقویت سیگنال باقیمانده است. همچنین، تنها در طبقه نخست از یک سوئیچ بوت‌استرپ شده (Bootstrapped Switch) استفاده شده است.



شکل ۳. معماری پیشنهادی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای شامل زیرمبدل مبتنی بر تقریب متوالی و MDAC تک‌بیتی تعبیه‌شده.

کوانتیزر پیشنهادی با الهام از یک مدولاتور دلتا-سیگما مبتنی بر SAR طراحی شده است که با استفاده از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ تک‌بیتی، سطوح کوانتیزاسیون چندبیتی را از طریق یک فرآیند تقریب متوالی اصلاح‌شده تولید می‌کند [۱۷]. در مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی، این ایده با تعبیه یک انتگرال‌گیر در ساختار MDAC تک‌بیتی هر طبقه پیاده‌سازی شده است.

به‌منظور برآورده کردن الزامات زمانی معماری خط لوله‌ای، تغییرات متعددی در ساختار و نحوه عملکرد این کوانتیزر اعمال شده است. از آنجا که سیگنال باقیمانده در فاز هفتم ساعت نمونه‌برداری شده و به طبقه بعدی منتقل می‌شود، فرآیند تقریب متوالی باید در مدت هفت سیکل ساعت تکمیل شود. بر همین اساس، منطق دیجیتال با استفاده از یک معماری جدید مبتنی بر ماشین حالت محدود (FSM) بازطراحی شده است. علاوه بر این، استفاده از ساختار ساده‌شده MDAC تک‌بیتی، تعداد خازن‌ها و عناصر کلیدزنی را در مقایسه با پیاده‌سازی‌های متداول مبتنی بر CDAC به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در نتیجه، ضمن کاهش مساحت اشغال‌شده روی تراشه و انرژی مصرفی ناشی از کلیدزنی، مقاومت ساختار در برابر عدم تطابق خازن‌ها و غیرخطی بودن مبدل دیجیتال به آنالوگ افزایش یافته و در نهایت خطی بودن کلی مبدل بهبود می‌یابد.


۱/۲. الگوریتم تقریب متوالی مبتنی بر انتگرال‌گیر

در روش پیشنهادی، به‌جای تولید سطوح ولتاژ متوالی با استفاده از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ چندبیتی، اختلاف بین سطوح مجاور با بهره‌گیری از یک مبدل دیجیتال به آنالوگ تک‌بیتی همراه با یک انتگرال‌گیر ایجاد می‌شود. برای محدوده ورودی از ۰/۸− ولت تا ۰/۷+ ولت، اختلاف گام‌های موردنیاز در یک کوانتیزر ۴ بیتی از نوع تقریب متوالی برابر با مقادیر ٤/۰± ولت، ۲/۰± ولت، ۱/۰± ولت و ۰ ولت است. این مقادیر گام با استفاده از یک انتگرال‌گیر سوییچ خازنی که شامل یک مبدل دیجیتال به آنالوگ تک‌بیتی با ولتاژ مرجع ۰/۱ ولت است، طی هفت سیکل ساعت تولید می‌شوند. به‌طور دقیق‌تر، به‌جای مقایسه مستقیم سیگنال ورودی با سطوح ولتاژی تولیدشده توسط DAC، روش پیشنهادی ولتاژ باقیمانده را به‌صورت تکراری به‌روزرسانی می‌کند:


$$V_{Residue}(k+1) = V_{Residue}(k) - V_{DAC}(k) \quad (۱)$$

که در آن، $V_{Residue}$ و V_{DAC} به‌ترتیب نشان‌دهنده ولتاژ باقیمانده (ولتاژ خروجی انتگرال‌گیر) و گام‌های متوالی ولتاژ تولیدشده توسط DAC هستند که در هر سیکل توسط منطق SAR تعیین می‌شوند. این فرآیند تا زمانی ادامه می‌یابد که ولتاژ باقیمانده به مقداری نزدیک به صفر همگرا شود و کد دیجیتال متناظر استخراج گردد. با تولید تنها اختلاف ولتاژهای موردنیاز، نیاز به استفاده از یک DAC چندبیتی حذف شده و عملکرد DAC می‌تواند به‌صورت مؤثر با استفاده از یک ساختار تک‌بیتی سوییچ خازنی پیاده‌سازی شود. این روش موجب کاهش قابل‌توجه پیچیدگی مدار شده و در عین حال دقت تبدیل قابل مقایسه‌ای را حفظ می‌کند.

شکل ۴ (الف) سطوح ولتاژی موردنیازی را که باید توسط MDAC تک‌بیتی پیشنهادی تولید شوند، نمایش می‌دهد. علاوه بر این، با بهره‌گیری از معماری کاملاً تفاضلی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی و پیاده‌سازی سوییچ خازنی، سطوح ولتاژی۰/۲± ولت می‌توانند به‌صورت مؤثر توسط DAC تک‌بیتی تولید شوند. شکل ۴ (ب) پیش‌بینی نمونه ولتاژ ورودی را طی هفت پالس ساعت با استفاده از روش تقریب متوالی اصلاح‌شده نشان می‌دهد. ولتاژ ورودی در نخستین پالس ساعت نمونه‌برداری شده و بر روی خازن انتگرال‌گیر ذخیره می‌شود. سپس این مقدار در سیکل‌های بعدی از خروجی‌های DAC تک‌بیتی تفریق می‌شود تا زمانی که مقدار باقیمانده به حداقل برسد و در نهایت سیگنال باقیمانده نهایی حاصل شود.



(الف)



(ب)

شکل ۴. عملکرد کوانتیزر تقریب متوالی پیشنهادی: (الف) سطوح ولتاژ خروجی موردنیاز از DAC تک‌بیتی پیشنهادی در هر مرحله از تبدیل و (ب) فرآیند هفت‌سیکل پیش‌بینی برای تخمین سیگنال باقیمانده.

علاوه بر این، از آنجا که ولتاژ باقیمانده در خروجی هر یک از طبقات خط لوله‌ای پیشنهادی همواره منفی است، یک آفست DC به ورودی طبقه دوم و طبقات بعدی اعمال می‌شود تا محدوده ورودی متقارن برای تخمین دقیق سیگنال باقیمانده توسط زیرمبدل‌ها فراهم شود. همچنین، انتگرال‌گیر در انتهای فاز هفتم ساعت بازنشانی می‌شود تا طبقه برای چرخه تبدیل بعدی آماده گردد. در نتیجه، ساختار MDAC به‌کاررفته در مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی نیز با ساختار DAC مورد استفاده در مراحل پیشین متفاوت است. این تغییرات نشان می‌دهند که معماری پیشنهادی یک بازطراحی مبتنی بر الزامات خط لوله‌ای است که به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد پردازش بین‌طبقه‌ای توسعه یافته است.

۳. مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای سه طبقه‌ای پیشنهادی

بر اساس معماری ارائه‌شده در بخش قبل، شکل ۵ پیاده‌سازی کامل در سطح ترانزیستوری مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی را در فناوری CMOS با طول کانال ۱۸۰ نانومتر نشان می‌دهد. ابتدا نحوه عملکرد مبدل پیشنهادی تشریح شده و سپس جزئیات پیاده‌سازی بلوک‌های اصلی آن و توالی زمانی مربوطه ارائه می‌شود.


معماری پیشنهادی از یک ساختار تبدیل خط لوله‌ای سه‌طبقه بهره می‌برد که در آن هر طبقه چهار بیت را تعیین کرده و هم‌زمان یک ولتاژ باقیمانده برای طبقه بعدی تولید می‌کند. برخلاف مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای متداول که ازMDAC های خازنی چندبیتی استفاده می‌کنند، معماری پیشنهادی از یک MDAC سوییچ خازنی بهره می‌گیرد که شامل یک DAC تک‌بیتی و یک انتگرال‌گیر تعبیه‌شده است. این ساختار موجب ساده‌سازی مدار تولید سیگنال باقیمانده و کاهش قابل‌توجه تعداد خازن‌های موردنیاز در هر طبقه می‌شود.

هر طبقه خط لوله‌ای شامل سه بلوک عملکردی اصلی است: یک MDAC سوییچ خازنی، یک مقایسه‌کننده، SAR و مدار کنترل منطقی. طبقه اول، سیگنال ورودی آنالوگ را نمونه‌برداری کرده و تبدیل اولیه با دقت پایین‌تر را انجام می‌دهد. ولتاژ باقیمانده تولیدشده سپس توسط طبقات دوم و سوم با استفاده از همان اصل تبدیل پردازش می‌شود، به‌گونه‌ای که خروجی دیجیتال به‌تدریج تصحیح شده و دقت کلی تبدیل افزایش می‌یابد.


مبدل پیشنهادی با فرکانس نمونه‌برداری ۲٫۰۴۸ مگاهرتز و فرکانس ساعت داخلی ۱۴٫۳۳۶ مگاهرتز کار می‌کند که در هر دوره نمونه‌برداری، هفت سیکل ساعت را فراهم می‌سازد. مقادیر خازن‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که توازن مناسبی میان نویز حرارتی، دقت تطبیق و توان مصرفی ایجاد شود. در طبقه اول، مقادیر خازن‌ها به‌صورت $C_{s1}=C_{d1}=C_{f1}=500$ fF انتخاب شده‌اند. خازن‌های نمونه‌برداری در طبقات دوم و سوم افزایش یافته و برابر با $C_{s2}=C_{s3}=800$ fF در نظر گرفته شده‌اند، در حالی که خازن‌های بازخورد و DAC متناظر، یعنی $C_{f2}=C_{f3}=C_{d2}=C_{d3}=50$ fF ، انتخاب شده‌اند. این مقادیر، بهره بین‌طبقه‌ای موردنیاز برابر با ۱۶ برای زیرمبدل‌های ۴ بیتی را با حفظ همان ولتاژ مرجع فراهم می‌کنند. همچنین، خازن جبران‌سازی آفست برابر با $C_{off}=400$ fF انتخاب شده است. ولتاژ مد مشترک برابر با ۰٫۴ ولت و ولتاژ مرجع برابر با ۰٫۱ ولت در نظر گرفته شده‌اند.

تولید و تقویت سیگنال باقیمانده با استفاده از ساختار ساده‌شده سوییچ خازنی و بدون به‌کارگیری MDAC خازنی چندبیتی متداول انجام می‌شود. پیاده‌سازی‌های مداری جزئیات MDAC پیشنهادی شامل انتگرال‌گیر سوییچ خازنی تعبیه‌شده، تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی تفاضلی کامل (Full-Diffrential OTA) ، مقایسه‌کننده و مدار منطق SAR و کنترل، در زیربخش‌های بعدی ارائه خواهند شد.

شکل ۶ توالی زمانی عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای سه‌طبقه پیشنهادی را نشان می‌دهد که شامل سیگنال‌های ساعت کلی غیرهمپوشان، سیگنال‌های انتخاب طبقات و سیگنال‌های بازنشانی SAR برای هر سه طبقه خط لوله‌ای است. سیگنال ورودی در طبقه اول توسط پالس نمونه‌برداری $S\varphi_1$ نمونه‌برداری می‌شود، در حالی که ولتاژهای باقیمانده تولیدشده توسط طبقات اول و دوم، به‌ترتیب توسط طبقات دوم و سوم و از طریق پالس‌های نمونه‌برداری $S\varphi_2$ و $S\varphi_3$ نمونه‌برداری می‌شوند. این شکل همچنین سیگنال‌های بازنشانی منطق دیجیتال SAR مربوط به هر سه طبقه را نمایش می‌دهد. هر سیگنال بازنشانی در ابتدای نخستین سیکل ساعت فعال می‌شود تا منطق SAR پیش از آغاز فرآیند تقریب متوالی مقداردهی اولیه شود.



شکل ۵. پیاده‌سازی سطح ترانزیستوری مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای سه‌طبقه پیشنهادی.



شکل ۶. نمودار زمانی سیگنال‌های نمونه‌برداری، ساعت و بازنشانی SAR برای مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای سه‌طبقه پیشنهادی.

بر طبق شکل ۵ هر طبقه شامل یک شبکه نمونه‌برداری ورودی، یک MDAC سوییچ خازنی با انتگرال‌گیر داخلی، و یک DAC بازخورد تک‌بیتی است. بمنظور تکمیل طرح این شکل همچنین شامل سوئیچ بوت‌استرپ شده به‌کاررفته تنها در طبقه اول و شاخه جبران‌سازی آفست مورد استفاده در طبقات دوم و سوم می‌باشد. در طول عملکرد مدار، سیگنال ورودی توسط شبکه نمونه‌برداری، نمونه‌برداری می‌شود، در حالی که DAC تک‌بیتی به همراه انتگرال‌گیر سوییچ خازنی داخلی، ولتاژ باقیمانده را پیش از انتقال به طبقه خط لوله‌ای بعدی، تولید و تقویت می‌نماید.

همچنین هر طبقه خط لوله‌ای از چهار سیگنال ساعت نمونه‌برداری محلی، که با φ^k_{1s}، φ^k_{1ds}، φ^k_{2s} و φ^k_{2ds} نشان داده می‌شوند (که در آن k نمایانگر نمایه طبقه است)، استفاده می‌کند. این سیگنال‌ها توسط مدار منطق کنترل و SAR از طریق ترکیب سیگنال انتخاب طبقه مربوطه ($S\varphi_2$،$S\varphi_1$ یا $S\varphi_3$) با چهار سیگنال ساعت بدون هم‌پوشانی سراسری φ_1، φ_{1d}، φ_2 و φ_{2d} تولید می‌شوند. این رویکرد، سه طبقه خط لوله‌ای را قادر می‌سازد تا از یک مولد ساعت سراسری مشترک استفاده کنند، در حالی که فازهای ساعت محلی را تنها در طول بازه نمونه‌برداری طبقه مربوطه فعال می‌سازند. اگرچه سیگنال‌های ساعت نمونه‌برداری محلی وظایف یکسانی را در تمامی طبقات انجام می‌دهند، اما زمان‌بندی آن‌ها از یک طبقه به طبقه دیگر جابه‌جا می‌شود تا عملکرد خط لوله‌ای امکان‌پذیر گردد (همان‌طور که در شکل ۶ نشان داده شده است). در طول فاز نمونه‌برداری، سیگنال ورودی تحت کنترل سیگنال‌های φ^1_{1s} ، φ^1_{1ds}، φ^1_{2s} وφ^1_{2ds} توسط نخستین MDAC نمونه‌برداری می‌شود.

پس از بازه نمونه‌برداری، مبدل وارد فاز پیش‌بینی می‌شود که در طول آن، DAC سوییچ خازنی تک‌بیتی سطوح ولتاژ مرجع مورد نیاز را به صورت متوالی طی هفت چرخه ساعت تولید می‌کند. این ولتاژها به صورت متوالی از ورودی نمونه‌برداری‌شده تفریق می‌شوند، در حالی که انتگرال‌گیر سوییچ خازنی داخلی، ولتاژ باقیمانده


مربوطه را انباشته (انتگرال‌گیری) می‌کند. در پایان چرخه ساعت هفتم، ولتاژ باقیمانده نهایی جهت پردازش بیشتر به طبقه خط لوله‌ای بعدی منتقل می‌شود. این DAC تک‌بیتی سطوح ولتاژ ۰٫۲± ولت و ۰٫۱± ولت را تحت کنترل سیگنال‌های Mφ1، Mφ1b ، φA2 ، φB2 ، Mφ2 و Mφ2b که توسط مدار منطق کنترل و SAR تولید می‌شوند، ایجاد می‌نماید.

۳٫۱. تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی فولدشده کاملاً تفاضلی Full-Diffretial OTA


شکل ۷ پیاده‌سازی سطح ترانزیستوری تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی کاملاً تفاضلی پیشنهادی را که در MDAC سوییچ خازنی به‌کار گرفته شده است، نشان می‌دهد. برای دستیابی به بهره حلقه‌باز بالا و دامنه نوسان خروجی کافی موردنیاز برای تقویت دقیق سیگنال باقیمانده، یک معماری دومرحله‌ای استفاده شده است. طبقه اول از ساختار فولدشده کاسکد بهره می‌برد که بهره ذاتی بالا، محدوده وسیع ولتاژ مد مشترک ورودی و خطی بودن مناسب را فراهم می‌کند. طبقه دوم به‌صورت یک تقویت‌کننده سورس مشترک مکمل پیاده‌سازی شده است که شامل یک ترانزیستور NMOS و یک ترانزیستور PMOS بوده و به‌منظور ایجاد بهره ولتاژی اضافی و افزایش دامنه نوسان ولتاژ خروجی به‌کار گرفته شده است [۱۸-۱۹].

به‌منظور تضمین عملکرد پایدار، در OTA پیشنهادی از جبران‌سازی کاسکد بین دو طبقه بهره استفاده شده است. این روش جبران‌سازی، حاشیه فاز مناسب را فراهم کرده و در عین حال حاصل‌ضرب بهره پهنای‌باند بالا را حفظ می‌کند؛ ازاین‌رو، برای کاربردهای سوییچ خازنی پرسرعت مناسب است [۲۰].

شکل ۸ پاسخ AC شبیه‌سازی‌شده OTA پیشنهادی را نشان می‌دهد، در حالی که پارامترهای عملکردی اصلی آن در جدول ۱ خلاصه شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که OTA پیشنهادی به بهره DC برابر با ۸۵٫۷ دسی‌بل، حاشیه فاز ۵۷٫۷۵ درجه و حاصل‌ضرب بهره پهنای‌باند (GBW) برابر با ۱۵۵٫۸ مگاهرتز دست یافته است که الزامات زمان نشست مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی را برآورده می‌کند.



شکل۷. شماتیک سطح ترانزیستوری تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی دومرحله‌ای تفاضلی کامل.




شکل ۸. پاسخ بهره حلقه‌باز و فاز تقویت‌کننده ترارسانایی عملیاتی دومرحله‌ای کاملاً تفاضلی پیشنهادی.

جدول ۱. مشخصات OTA پیشنهادی

پارامترها	مقادیر
ولتاژ تغذیه (V)	۱٫۸
پهنای باند (MHz)	۱۵۵٫۸
حاشیه فاز (°)	۵۷٫۷۵
بهره DC (dB)	۸۵٫۷
توان مصرفی (μW)	۲۴۰

۲٫۳. مقایسه‌کننده کاملاً تفاضلی با کوپل شده با منبع


شکل ۹ پیاده‌سازی سطح ترانزیستوری مقایسه‌کننده کاملاً تفاضلی بهینه‌شده از نوع کوپل شده با منبع (source-coupled) را که در هر طبقه مبدل خط لوله‌ای به‌کار گرفته شده است، نشان می‌دهد [۲۱]. این مقایسه‌کننده شامل دو زوج ورودی تفاضلی با کوپل منبع است که یک منبع جریان دنباله مشترک را به اشتراک می‌گذارند و پس از آن، یک لچ بازتولیدی PMOS با کوپل متقاطع و یک بافر خروجی CMOS قرار گرفته است. زوج‌های ورودی تفاضلی، سیگنال ورودی تفاضلی را با ولتاژ مرجع تفاضلی مقایسه می‌کنند، در حالی که لچ بازتولیدی با تقویت سریع اختلاف ولتاژ ایجادشده، خروجی‌های دیجیتال با دامنه کامل را تولید می‌کند. مقایسه‌کننده بهینه‌شده دارای توان مصرفی ۲۶٫۴ میکروواوت و تأخیر انتشار ۰٫۴ نانوثانیه است که الزامات سرعت و توان مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی را برآورده می‌سازد.



شکل ۹. پیاده‌سازی سطح ترانزیستوری مقایسه‌کننده تفاضلی کامل پیشنهادی از نوع کوپل شده با منبع

۳/۳ SAR و control logic


شکل ۱۰ پیاده‌سازی در سطح گیت را برای SAR پیشنهادی در هر طبقه خط لوله‌ای نشان می‌دهد. تقریب متوالی ۴ بیتی پیشنهادی به عنوان یک ماشین حالت محدود متشکل از پنج فلیپ‌فلاپ JK و منطق ترکیبی مربوطه پیاده‌سازی شده است. در طول هر تبدیل، FSM فرآیند تقریب متوالی را طی هفت فاز ساعت بدون هم‌پوشانی انجام می‌دهد تا کد خروجی دیجیتال ۴ بیتی (Q_B تا Q_E) را تولید کند. علاوه برSAR ، منطق کنترل شامل یک بلوک منطق ترکیبی است که سیگنال‌های کنترلی Mφ1، Mφ1b، φA2 ، φB2 ، Mφ2 و Mφ2b مربوط به هر طبقه را تولید می‌کند. در این بلوک دیجیتالی سیگنال‌های زمان‌بندی سرتاسری φ_1، φ_{1d}، φ_2 وφ_{2d} و محلی شامل φ^k_{1s}، φ^k_{1ds}، φ^k_{2s} و φ^k_{2ds} و همچنینSk و$S\varphi_k$ مورد نیاز برای عملکرد MDAC سوییچ خازنی را می‌سازد. این معماری کنترلی، هماهنگی زمان‌بندی مورد نیاز بین کوانتایزر SAR و MDAC سوییچ خازنی را در طول هر چرخه زمانی تبدیل ایجاد می‌نماید.



شکل ۱۰. پیاده‌سازی سطح گیت SAR چهار بیتی و منطق کنترل پیشنهادی مورد استفاده در هر طبقه خط لوله‌ای.


۴. نتایج شبیه سازی

شکل ۱۱ چگالی طیفی توان (PSD) خروجی شبیه‌سازی پس از استخراج پس-چیدمان (Post-layout) مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی پیشنهادی این مبدل با فرکانس نمونه‌برداری ۲٫۰۴۸ مگاهرتز و فرکانس ساعت داخلی ۱۴٫۳۳۶ مگاهرتز کار می‌کند و پهنای باند سیگنال برابر با ۱٫۰۲۴ مگاهرتز را فراهم می‌سازد. نتایج شبیه‌سازی عملکرد دینامیکی نشان می‌دهد که مبدل به نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج برابر با ۶۵٫۸ دسی‌بل و دامنه آزاد از مؤلفه‌های ناخواسته برابر با ۷۲٫۸ دسی‌بل دست یافته است که متناظر با تعداد بیت‌های مؤثر برابر با ۱۰٫۶۴ بیت است. توان مصرفی کل مبدل پیشنهادی تحت ولتاژ تغذیه ۱٫۸ ولت برابر با ۹۸۰ میکروووات است.




شکل ۱۱. چگالی طیفی توان خروجی شبیه‌سازی‌شده مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی پیشنهادی.

عملکرد خطی بودن استاتیکی مبدل در شکل ۱۲ نشان داده شده است. غیرخطی بودن تفاضلی شبیه‌سازی‌شده در بازه ۱٫۰۰- تا ۰٫۹۹۷+ LSB قرار دارد، در حالی که غیرخطی بودن انتگرالی در محدوده ۲٫۷۷- تا ۳٫۰۰+ LSB تغییر می‌کند. این نتایج نشان‌دهنده دقت استاتیکی مطلوب مبدل و عدم وجود کدهای از دست‌رفته است.



شکل ۱۲. غیرخطی بودن تفاضلی و غیرخطی بودن انتگرالی مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی پیشنهادی.

چیدمان (Layout) مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای پیشنهادی در شکل ۱۳ نشان داده شده و خلاصه عملکرد متناظر آن در جدول ۲ ارائه شده است. مساحت بخش فعال مدار برابر با ۱۷۵µm × ۲۴۵µm است. دستیابی به این پیاده‌سازی فشرده، به‌واسطه استفاده از MDAC سوییچ خازنی تک‌بیتی پیشنهادی با انتگرال‌گیر تعبیه‌شده و همچنین کوانتیزر SAR ساده‌شده در هر طبقه خط لوله‌ای امکان‌پذیر شده است.



شکل ۱۳. چیدمان مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی پیشنهادی.

جدول ۲. خلاصه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی پیشنهادی

پارامترها	مقادیر
تکنولوژی CMOS (nm)	۱۸۰
معماری	SAR-Assisted
رزولوشن(bits)	۱۲
ولتاژ تغذیه (V)	۱٫۸
فرکانس نمونه برداری(MS/s)	۲۴۰

۱۴٫۳۳۶	فرکانس ساعت (MHz)
۱٫۰۲۴	پهنای باند سیگنال (MHz)
۶۵٫۸	SNDR (dB)
۷۲٫۸	SFDR (dB)
۱۰٫۶۴	ENOB (μW)
−۱٫۰۰ / +۰٫۹۹۷	DNL (MHz)
−۲٫۷۷ / +۳٫۰۰	INL (LSB)
۹۸۰	توان مصرفی (μW)
۲۹۹	معیار شایستگی والدن (fJ/conv.-step)
۱۵۵٫۹	معیار شایستگی شرایر (dB)
۰٫۰۴۲	مساحت ناحیه فعال (mm^2)

بهره‌وری انرژی مبدل آنالوگ به دیجیتال پیشنهادی با استفاده از معیارهای شایستگی والدن (Walden) و شرایر (Schreier) با نام‌های FoM_W و FoM_S ارزیابی شده است که به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$FoM_W = \frac{P}{2^{ENOB} \times f_s} \quad (۲)$$

$$FoM_S = SNDR + 10log_{10}\frac{f_s}{2\times P} \quad (۳)$$

که در آن، P توان مصرفی کل، ENOB تعداد بیت‌های مؤثر، SNDR نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج، و f_s فرکانس نمونه‌برداری است. بر اساس نتایج شبیه‌سازی، مبدل آنالوگ به دیجیتال پیشنهادی به معیار شایستگی والدن FoM_W برابر با ۲۹۹ fJ/conversion step و معیار شایستگی شرایر FoM_S برابر با ۱۵۵٫۹ dB دست می‌یابد. جدول ۳ عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال پیشنهادی را با مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ارائه‌شده در پژوهش‌های اخیر مقایسه می‌کند. با وجود آنکه معماری پیشنهادی در فناوری CMOS با طول کانال ۰٫۱۸ میکرومتر پیاده‌سازی شده است، توانسته است توازن مطلوبی میان تفکیک‌پذیری، خطی بودن، توان مصرفی و بهره‌وری انرژی برقرار کند. نتایج این مقایسه نشان می‌دهد که معماری خط لوله‌ای مبتنی بر SAR اصلاح‌شده با انتگرال‌گیر تعبیه‌شده، ضمن حفظ سادگی نسبی در پیاده‌سازی مداری، عملکرد کلی رقابت‌پذیری را ارائه می‌دهد.

جدول ۳. مقایسه عملکرد مبدل آنالوگ به دیجیتال پیشنهادی با مبدل‌های آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ارائه‌شده در پژوهش‌های اخیر

این مقاله	Electronics 2024 [۲۴]	AEU Int. J. Electron. 2024 [۲۳]		JINST 2016 [۲۲]	پارامترها
۱۸۰	۱۸۰	۱۸۰		۱۸۰	تکنولوژی CMOS (nm)
۱۲	۱۶	۱۲		۱۲	رزولوشن(bits)
۱٫۸	۱٫۸	۳٫۳		۱٫۸ / ۳٫۳	ولتاژ تغذیه (V)

فرکانس نمونه برداری(MS/s)	۲		۵	۲	۲٫۰۴۸
(dB) SNDR	۶۳٫۲		۷۲٫۲	۸۲٫۳	۶۵٫۸
(dB) SFDR	۷۱٫۸		۸۸٫۷	۹۳٫۸	۷۲٫۸
(μW) ENOB	۱۰٫۲۱		۱۱٫۷	۱۳٫۳۷	۱۰٫۶۴
توان مصرفی (μW)	۱۲		۲٫۰۱	۱۷٫۹	۰٫۹۸
مساحت ناحیه فعال (mm^2)	۰٫۷۱		۰٫۸۳	۱٫۸	۰٫۰۴۲
معیار شایستگی والدن (fJ/conv.-step)	۵٫۰۶		۰٫۱۲۱	۰٫۸۴۶	۰٫۲۹۹
معیار شایستگی شرایر (dB)	۱۴۲٫۴		۱۵۹٫۲	۱۵۹٫۸	۱۵۵٫۹
معماری	SAR Pipelined		Pipelined SAR	Cyclic-Pipelined	**SAR-Assisted Pipeline**

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله، یک مبدل آنالوگ به دیجیتال خط لوله‌ای ۱۲ بیتی کم‌مصرف و با پیچیدگی پایین، مجهز به یک کوانتیزر SAR مبتنی بر انتگرال‌گیر، ارائه شد. با به‌کارگیری کوانتایزر SAR مبتنی بر انتگرال‌گیر همراه با یک MDAC تک‌بیتی، معماری پیشنهادی ضمن حفظ دقت تولید سیگنال باقیمانده و خطی بودن فرآیند تبدیل، پیچیدگی مدار آنالوگ و تعداد خازن‌های موردنیاز را به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌دهد. در نتیجه، این معماری توازن مناسبی میان سادگی سخت‌افزار، توان مصرفی و عملکرد تبدیل برقرار می‌کند. همچنین، الگوریتم تقریب متوالی پیش‌بینانه هفت‌سیکل پیشنهادی، امکان تخمین کارآمد سیگنال باقیمانده را تنها با استفاده از یک MDAC تک‌بیتی فراهم می‌سازد.

نمونه اولیه این مبدل در فناوری CMOS با طول کانال ۰٫۱۸ میکرومتر و تحت ولتاژ تغذیه ۱٫۸ ولت پیاده‌سازی شده است. نتایج شبیه‌سازی پس از استخراج Post-Layout نشان می‌دهد که مبدل پیشنهادی با نرخ نمونه‌برداری ۲٫۰۴۸ مگاسمپل بر ثانیه، به نسبت سیگنال به نویز و اعوجاج برابر با ۶۵٫۸ دسی‌بل دست یافته و در عین حال تنها ۰٫۹۸ میلی‌وات توان مصرف می‌کند. همچنین، معیار شایستگی والدن FoM_W برابر با ۲۹۹ fJ/conversion step و معیار شایستگی شرایر FoM_S برابر با ۱۵۵٫۹ دسی‌بل برای این مبدل حاصل شده است.

منابع

[1] Ahmed I. Pipelined ADC design and enhancement techniques. Springer; 2010.
[2] Lewis SH, Gray PR. A pipelined 5-Msample/s 9-bit analog-to-digital converter. IEEE J Solid-State Circuits 1987;22(6):954–961. https://doi.org/10.1109/JSSC.1987.1052843
[3] Harpe P. Low-Power SAR ADCs: Basic Techniques and Trends. IEEE Open J Solid-State Circuits Soc 2022;2:137–151. https://doi.org/10.1109/OJSSCS.2022.3211482
[4] Murmann B. The race for the extra decibel: A brief review of current ADC performance trajectories. IEEE Solid-State Circuits Mag 2015;7(3):58–66. https://doi.org/10.1109/MSSC.2015.2442393
[5] Lee CC, Flynn MP. A SAR-assisted two-stage pipeline ADC. IEEE J Solid-State Circuits 2011;46(4):859–869. https://doi.org/10.1109/JSSC.2011.2108133
[6] Zhu Y, Chan CH, Sin SW, Martins RP, Maloberti F. A 50-fJ 10-b 160-MS/s pipelined-SAR ADC with decoupled flip-around MDAC and self-embedded offset cancellation. IEEE J Solid-State Circuits 2012;47(11):2614–2626. https://doi.org/10.1109/JSSC.2012.2211695

[7] Ahmed I, Johns DA. An 11-bit 45-MS/s pipelined ADC with rapid calibration of DAC errors in a multibit pipeline stage. IEEE J Solid-State Circuits 2008;43(7):1626–1637. https://doi.org/10.1109/ESSCIRC.2007.4430267
[8] Murmann B. Trends in low-power, digitally assisted A/D conversion. IEICE Trans Electron 2010;E93-C(6):718–729. https://doi.org/10.1587/transele.E93.C.718
[9] Fan H. A 12-bit 100-MS/s pipelined SAR ADC with addition-only digital error correction. Analog Integr Circ Signal Process 2014;81(1):325–339. https://doi.org/10.1007/s10470-014-0389-7
[10] Song S, Kang T, Lee S, Flynn MP. A 150-MS/s fully dynamic SAR-assisted pipeline ADC using a floating ring amplifier and gain-enhancing Miller negative-C. IEEE Open J Solid-State Circuits Soc 2024;5:145–156. https://doi.org/10.1109/OJSSCS.2024.3513255
[11] Wu J, Wu J. A 12-bit 200-MS/s pipelined-SAR ADC using background calibration for inter-stage gain. Electronics 2020;9(3):507. https://doi.org/10.3390/electronics9030507
[12] Xu N, Liang Y. A 16-bit 2-MS/s pipelined SAR ADC with digital background calibration in 0.18-μm CMOS. Microelectron J 2026;161:107142. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2026.107142
[13] Wu G, Li Z, Zhao Y, Ye F, Ren J. A 5-bit high-linearity, binary-recombination-redundancy sub-SAR ADC in 300-MS/s, 14-bit pipelined-SAR ADC. In: Proc IEEE 14th Int Conf ASIC (ASICON); 2021. 1–4. https://doi.org/10.1109/ASICON52560.2021.9620444
[14] Dai P, Zhao Y, Sheng Y, Zhang Y. A self-calibration method for capacitance mismatch in SAR ADC with split-capacitor DAC. Microelectron J 2015;46(6):431–438. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2015.03.011
[15] Zhang Y, Guo X, Jia H, Luo L, Wu L, Wang D, et al. A genetic algorithm-based capacitor mismatch calibration scheme for SAR ADCs. Microelectron J 2025;161:106725. https://doi.org/10.1016/j.mejo.2025.106725
[16] Li Z, Berti L, Thys G, Leroux P. A CDAC mismatch calibration technique for SAR-assisted pipeline ADCs. In: Proc IEEE 21st Interregional NEWCAS Conf; 2023. 1–5. https://doi.org/10.1109/NEWCAS57931.2023.10198141
[17] Reyhani-Shahrestani M, Reyhani S. A new 17-bit 105.5-dB dynamic range 2-1 cascaded SAR-based ΔΣ modulator using single-bit DAC for audio applications. AEU Int J Electron Commun 2020;127:153427. https://doi.org/10.1016/j.aeue.2020.153427
[18] Razavi B. Design of analog CMOS integrated circuits. New York: McGraw-Hill; 2001.
[19] Allen PE, Holberg DR. CMOS analog circuit design. 3rd ed. Oxford: Oxford University Press; 2012.
[20] Ahuja BK. An improved frequency compensation technique for CMOS operational amplifiers. IEEE J Solid-State Circuits 1983;18(6):629–633. https://doi.org/10.1109/JSSC.1983.1052012
[21] Gregorian R. Introduction to CMOS OP-AMPs and comparators. New York: Wiley; 1999.
[22] Xue F, Gao W, Wei X, Liu W, Hu Y. Design of a 12-bit 2-MS/s 12-mW pipelined SAR ADC in CMOS 0.18-μm technology for CZT-based imaging system. J Instrum 2016;11(12):P12006. https://doi.org/10.1088/1748-0221/11/12/P12006
[23] Xi YZ, Yang WP, Li N, Diao JT, Zhang SK, Ding H. An energy-efficient reconfigurable 18/12-bit 1-MS/s pipelined-SAR ADC. AEU Int J Electron Commun 2024;179:155309. https://doi.org/10.1016/j.aeue.2024.155309
[24] Ma J, Lyu Y, Liu G, Hu Y. A fast and cost-effective calibration strategy of inter-stage residual amplification errors for cyclic-pipelined ADCs. Electronics 2024;13(12):2402. https://doi.org/10.3390/electronics13122402

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

اثر افزودن مس بر تحول ریزساختار، سختی و رفتار خستگی آلیاژ ریختگی Ti-3Nb-xCu: تحلیل مکانیزمی مبتنی بر شبیه‌سازی فازی و داده‌های تجربی

الهه منصوری (نویسنده مسئول)[1]، حمید خرسند[1]، احسان رحیمی، سعید نیک‌آبادی[2]

[1] دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران؛
E.mansouri@email.kntu.ac.ir؛ hkhorsand@kntu.ac.ir

نشانی نویسنده مسئول: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان پردیس، پلاک ۷؛ [2] دانشگاه امام خمینی نوشهر، نوشهر، ایران؛ s.nikabadi@ikhnsu.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، اثر افزودن ۰، ۳، ۶ و ۹ درصد وزنی مس بر ریزساختار، سختی و رفتار خستگی آلیاژ ریختگی Ti-3Nb-xCu بررسی شد. شمش‌ها به روش بازذوب قوسی خلأ تهیه شدند؛ ارزیابی ریزساختار با میکروسکوپ الکترونی روبشی در حالت BSE انجام گرفت و روند تحول فازی با محاسبات تعادلی JMatPro تحلیل شد. سختی ویکرز آلیاژ پایه Ti-3Nb برابر 330 HV بود و با افزودن ۳ و ۶ درصد وزنی مس به‌ترتیب به ۴۱۲ و 410 HV افزایش یافت؛ در ۹ درصد وزنی مس، سختی به 381 HV کاهش پیدا کرد. عمر خستگی گزارش‌شده نیز از حدود ۱۵۰ هزار چرخه برای آلیاژ پایه به حدود ۲۸۰ و ۲۹۵ هزار چرخه برای ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی مس افزایش یافت و در ۹ درصد وزنی مس به حدود ۲۰۰ هزار چرخه کاهش یافت. محاسبات تعادلی برای ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی مس نشان داد که افزایش مس با کاهش کسر فاز آلفا و افزایش سهم Ti_2Cu همراه است. هم‌زمان، مشاهدات ریزساختاری بیانگر درشت‌شدن ظاهری واحدهای ریزساختاری با افزایش مس بود. مجموعه نتایج نشان می‌دهد که در مقادیر میانی مس، تقویت محلول جامد و فاز ثانویه بر آثار نامطلوب درشت‌شدن ریزساختار غالب است، در حالی که افزایش بیشتر مس می‌تواند با افزایش تمرکز تنش در فصل مشترک‌ها و افت عملکرد خستگی همراه شود. با توجه به نبود شاخص‌های پراکندگی، اختلاف عملکرد ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی مس از نظر آماری قابل اثبات نیست؛ ازاین‌رو Ti-3Nb-3Cu به‌عنوان گزینه متعادل‌تر و Ti-3Nb-6Cu به‌عنوان ترکیب دارای بیشترین عمر خستگی اسمی ارزیابی می‌شوند.

واژه‌های کلیدی

آلیاژ Ti-Nb-Cu، Ti_2Cu، ریزساختار ریختگی، سختی ویکرز، خستگی

۱. مقدمه

تیتانیم و آلیاژهای آن به دلیل نسبت استحکام به وزن بالا، مقاومت خوردگی مطلوب و زیست‌سازگاری مناسب، در صنایع هوافضا، تجهیزات پزشکی و قطعات تحت بارگذاری چرخه‌ای کاربرد گسترده‌ای دارند (Niinomi, 2008; Geetha et al., 2009; Chen & Thouas, 2015; Banerjee & Williams, 2013). با این حال، مدول الاستیک نسبتاً زیاد برخی آلیاژهای متداول تیتانیم در کاربردهای کاشتنی، ماشین‌کاری دشوار و حساسیت قابل توجه خواص به ترکیب شیمیایی و مسیر فرایند، توسعه سامانه‌های آلیاژی جدید را ضروری کرده است. افزودن نایوبیم یکی از راهبردهای شناخته‌شده برای کنترل پایداری فاز بتا و کاهش مدول الاستیک است؛ زیرا Nbیک پایدارکننده هم‌ریخت فاز بتا محسوب می‌شود و می‌تواند دمای گذار بتا و سهم فازهای موجود در دمای محیط را تغییر دهد (Han et al., 2015; Bönisch et al., 2013; Hao et al., 2007; Liu et al., 2023).

مس در سامانه تیتانیم یک عنصر یوتکتوئیدی است و می‌تواند در دماهای بالا در زمینه تیتانیم حل شود و در طی سردشدن یا عملیات حرارتی در تشکیل فاز بین‌فلزی Ti_2Cuمشارکت کند (Akbarpour et al., 2022; Zhang, Wang, et al., 2016; Zhang, Ren, et al., 2016; Xu et al., 2018; Zhang, Zheng, et al., 2016). مطالعات پیشین نشان داده‌اند که افزودن کنترل‌شده Cuمی‌تواند سختی، مقاومت سایشی و عملکرد ضدباکتری را بهبود دهد (Ohkubo et al., 2003; Liu et al., 2016; Wang et al., 2019). در مقابل، افزایش بیش از حد Cuیا تشکیل ذرات درشت و پیوسته Ti_2Cuدر مرزدانه‌ها می‌تواند سازگاری تغییرشکل میان زمینه و فاز ثانویه را کاهش دهد، تمرکز تنش را تشدید کند و حساسیت به جوانه‌زنی ترک را افزایش دهد. بنابراین اثر Cuبر عملکرد مکانیکی تابع هم‌زمان مقدار عنصر آلیاژی، کسر و مورفولوژی فاز ثانویه و مقیاس ریزساختار است و انتظار یک روند خطی برای خواص مکانیکی منطقی نیست.

رفتار سامانه سه‌تایی Ti-Nb-Cuحاصل برهم‌کنش دو سازوکار اصلی است: پایدارسازی فاز بتا توسط Nbو تمایل Cuبه واکنش یوتکتوئیدی و تشکیل Ti_2Cu. در نتیجه، ریزساختار نهایی می‌تواند شامل مقادیر متفاوتی از فازهای آلفا، بتا و Ti_2Cuباشد و به مسیر انجماد و عملیات حرارتی حساس است (Sato et al., 2020; Takahashi et al., 2022; Li et al., 2024; Paul et al., 2023). در آلیاژ کم‌نایوبیم Ti-3Nb، مقدار Nbبرای پایداری کامل زمینه بتا در دمای محیط کافی نیست؛ ازاین‌رو تفسیر تغییرات خواص باید افزون بر پایداری بتا، نقش تشکیل Ti_2Cu، جدایش انجمادی و تغییر مقیاس ریزساختار را نیز دربر گیرد.

با وجود گزارش‌های متعدد درباره آلیاژهای Ti-Nb-Cu، ارتباط میان مقدار Cu، تحول فازی، ریزساختار ریختگی و پاسخ خستگی در محدوده کم‌نایوبیم هنوز به‌صورت یکپارچه روشن نیست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر ۰ تا ۹ درصد وزنی Cuبر آلیاژ Ti-3Nbو تبیین روند تغییر سختی و عمر خستگی بر پایه شبیه‌سازی فازی، مشاهدات ریزساختاری و مقایسه با مطالعات مرتبط است. تمرکز اصلی بر شناسایی محدوده‌ای از Cuاست که بدون افزایش نامطلوب سهم فازهای بین‌فلزی و درشت‌شدن ریزساختار، بهبود مکانیکی قابل توجهی ایجاد کند.

۲. مواد و روش‌ها

۲/۱. طراحی ترکیب و ساخت شمش


چهار ترکیب اسمی Ti-3Nb، Ti-3Nb-3Cu، Ti-3Nb-6Cuو Ti-3Nb-9Cuمورد بررسی قرار گرفتند و مقادیر ترکیب به‌صورت درصد وزنی بیان شدند. شمش‌ها به روش بازذوب قوسی خلأ تهیه شدند. ترکیب‌های مورد مطالعه به‌گونه‌ای انتخاب شدند که اثر افزایش تدریجی Cuبر تحول فازی و پاسخ مکانیکی در یک زمینه ثابت Ti-3Nbقابل مقایسه باشد. ترکیب اسمی نمونه‌ها در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱. ترکیب اسمی آلیاژهای مورد بررسی (درصد وزنی).

نمونه	Ti (wt.%)	Nb (wt.%)	Cu (wt.%)
Ti-3Nb	بالانس	۳	۰
Ti-3Nb-3Cu	بالانس	۳	۳
Ti-3Nb-6Cu	بالانس	۳	۶
Ti-3Nb-9Cu	بالانس	۳	۹

۲/۲. شبیه‌سازی فازی

پیش‌بینی فازها با نرم‌افزار JMatProو در چارچوب محاسبات تعادلی انجام شد. خروجی محاسبات برای مقایسه روند تغییر کسر فازها با افزایش Cuبه‌کار رفت. از آنجا که ریزساختار ریختگی می‌تواند تحت تأثیر نرخ سردشدن، جدایش میکروسکوپی و محدودیت نفوذ از حالت تعادل فاصله بگیرد، نتایج JMatProدر این پژوهش به‌عنوان مبنای تفسیر ترمودینامیکی و نه جایگزین شناسایی تجربی فازها در نظر گرفته شد. بنابراین حضور Ti_2Cuبه‌صورت «فاز پیش‌بینی‌شده» گزارش می‌شود و تأیید قطعی آن نیازمند آزمون‌هایی مانند XRD و تحلیل ترکیبی SEM-EDS است.



- شکل ۱. نتایج پیش‌بینی تعادلی فازها در دمای 25 °C برای ترکیب‌های حاوی ۳ و ۶ درصد وزنی مس.

۲/۳. آماده‌سازی متالوگرافی و بررسی ریزساختار

نمونه‌های ریزساختاری پس از آماده‌سازی متالوگرافی با میکروسکوپ الکترونی روبشی در حالت BSEبررسی شدند. تصاویر برای ارزیابی کیفی مورفولوژی ریزساختار، مقیاس واحدهای تبدیل‌یافته و تغییرات کنتراست فازی در اثر افزایش Cuمورد استفاده قرار گرفتند. از آنجا که اندازه دانه با روش کمی استاندارد گزارش نشده است، مقایسه اندازه واحدهای ریزساختاری در این مقاله ماهیت کیفی دارد و از استخراج رابطه کمی هال–پچ خودداری شده است.

۲٫۴. آزمون سختی و خستگی

سختی ویکرز بر اساس استاندارد ASTM E92، با بار kgf 10و زمان نگهداری s 12گزارش شده است. آزمون خستگی محوری نیز با ارجاع به ASTM E466و فرکانس Hz 1انجام شده است. در مجموعه داده موجود، تعداد تکرارها، شاخص‌های پراکندگی و همه پارامترهای تنش آزمون خستگی گزارش نشده‌اند؛ ازاین‌رو مقایسه‌های سختی و عمر خستگی در این پژوهش به‌صورت توصیفی ارائه می‌شوند و از استنتاج معنی‌داری آماری، تعیین حد خستگی یا ارائه منحنی کامل S-Nخودداری می‌شود (ASTM International, n.d.-a, n.d.-b).

۳. نتایج و بحث

۳٫۱. تحول فازی ناشی از افزودن مس

برای Ti-3Nb-3Cu، محاسبات تعادلی در دمای °C 25حدود ۸۹٫۲۷ درصد فاز آلفا، ۷٫۵۲ درصد Ti_2Cuو ۳٫۲۱ درصد فاز غنی از Cuبا ساختار C15را پیش‌بینی کردند. با افزایش Cuبه ۶ درصد وزنی، کسر آلفا به حدود ۸۱٫۷۵ درصد کاهش یافت، در حالی که سهم Ti_2Cuبه حدود ۱۵٫۰۴ درصد افزایش پیدا کرد و مقدار فاز C15تقریباً ثابت ماند. این تغییر نشان می‌دهد که افزایش Cuدر محدوده بررسی‌شده عمدتاً نیروی محرکه تشکیل فازهای بین‌فلزی را افزایش می‌دهد و به تشکیل یک زمینه بتای پایدار و تک‌فاز در دمای محیط منجر نمی‌شود.

Nbو Cuهر دو بر پایداری فاز بتا اثر می‌گذارند، اما سازوکار آن‌ها متفاوت است. Nbیک پایدارکننده هم‌ریخت بتا است، در حالی که Cuرفتار یوتکتوئیدی دارد و در دماهای پایین‌تر تشکیل Ti_2Cuرا تسهیل می‌کند. در آلیاژ Ti-3Nb-xCu، مقدار کم Nbبرای حفظ کامل فاز بتا در دمای محیط کافی نیست؛ بنابراین تحول فازی حاصل رقابت میان پایداری بتا، تشکیل فاز آلفا و رسوب‌گذاری Ti_2Cuاست (Sato et al., 2020; Takahashi et al., 2022; Li et al., 2024; Paul et al., 2023).


افزایش سهم Ti_2Cuمی‌تواند آثار مکانیکی متضادی ایجاد کند. ذرات ریز و ناپیوسته با محدودکردن حرکت نابجایی‌ها می‌توانند سختی و استحکام را افزایش دهند، در حالی که ذرات درشت، پیوسته یا متمرکز در مرزدانه‌ها به دلیل تفاوت سختی و قابلیت تغییرشکل با زمینه، مستعد ایجاد تمرکز تنش هستند. ازاین‌رو کسر فازی به‌تنهایی برای پیش‌بینی رفتار مکانیکی کافی نیست و اندازه، شکل، فاصله بین‌ذره‌ای و محل قرارگیری Ti_2Cuنیز باید در تفسیر نتایج در نظر گرفته شوند. از منظر خستگی، اهمیت این موضوع بیشتر است؛ زیرا جوانه‌زنی ترک معمولاً از نواحی دارای تمرکز کرنش یا ناپیوستگی‌های ریزساختاری آغاز می‌شود. بنابراین افزایش فاز ثانویه تنها زمانی سودمند است که مورفولوژی آن مانع تغییرشکل موضعی شود، بدون آنکه یک مسیر پیوسته و ترد برای انتشار ترک ایجاد کند.

۳٫۲. تحول ریزساختار ریختگی

بررسی کیفی تصاویر SEM/BSEنشان داد که با افزایش Cuاز ۳ به ۹ درصد وزنی، مقیاس واحدهای ریزساختاری به‌طور ظاهری افزایش می‌یابد. در ترکیب ۳ درصد وزنی Cu، ساختار سوزنی و کلونی‌های تبدیل‌یافته در چند ناحیه مشاهده می‌شود؛ در ۶ درصد وزنی Cu، مرز واحدهای بزرگ‌تر آشکارتر است و در ۹ درصد وزنی Cu، یک ناحیه درشت بخش عمده میدان دید را دربر می‌گیرد. این روند با درشت‌شدن ظاهری ریزساختار سازگار است، اما در نبود اندازه‌گیری کمی یا داده EBSD نمی‌توان نرخ یا درصد رشد دانه را به‌طور عددی گزارش کرد.

درشت‌شدن واحدهای اولیه می‌تواند تحت تأثیر شرایط انجماد، تعداد جوانه‌های مؤثر و اثر عناصر حل‌شونده بر تحرک مرزها قرار گیرد. از دیدگاه مکانیکی، کاهش چگالی مرزدانه‌ها می‌تواند سهم تقویت مرزدانه‌ای را کاهش دهد؛ با این حال، در سامانه حاضر این اثر هم‌زمان با تقویت محلول جامد و تشکیل فاز ثانویه رخ می‌دهد. بنابراین نسبت‌دادن مستقیم تغییر سختی یا خستگی به اندازه دانه، بدون تفکیک سهم سایر سازوکارهای تقویتی، قابل دفاع نیست (Hall, 1951; Petch, 1953). کنتراست BSEبه‌تنهایی برای شناسایی شیمیایی Ti_2Cu کافی نیست؛ زیرا علاوه بر اختلاف عدد اتمی متوسط، جهت‌گیری بلوری و شرایط سطح نیز می‌توانند بر شدت کنتراست اثر بگذارند. برای تأیید ماهیت نواحی روشن و تعیین توزیع Cu و Nb، استفاده از EDS و XRD ضروری است و EBSD می‌تواند برای اندازه‌گیری کمی مرزها و جهت‌گیری‌های بلوری به‌کار رود.

۳٫۳. سختی ویکرز




شکل ۲. سختی ویکرز گزارش‌شده برای آلیاژهای Ti-3Nb-xCu.

سختی آلیاژ پایه Ti-3Nb برابر 330 HV بود. افزودن ۳ درصد وزنی Cu سختی را به 412 HV افزایش داد که معادل رشد ۲۴٫۸ درصدی نسبت به آلیاژ پایه است. در ترکیب ۶ درصد وزنی Cu مقدار سختی 410 HV به‌دست آمد و از نظر مقدار اسمی تقریباً با نمونه ۳ درصد وزنی Cu برابر بود. با افزایش Cu به ۹ درصد وزنی، سختی به 381 HV کاهش یافت، هرچند این مقدار همچنان حدود ۱۵٫۵ درصد بیشتر از آلیاژ پایه بود.

افزایش سختی در ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی Cu با اثر هم‌زمان تقویت محلول جامد و افزایش سهم فاز سخت Ti_2Cu سازگار است. با وجود افزایش کسر پیش‌بینی‌شده Ti_2Cu در ترکیب ۶ درصد وزنی Cu، سختی آن نسبت به ترکیب ۳ درصد وزنی Cu افزایش بیشتری نشان نداد. این رفتار بیانگر آن است که عواملی مانند درشت‌شدن ریزساختار، تغییر مورفولوژی فاز ثانویه یا ناهمگنی موضعی می‌توانند بخشی از اثر تقویتی افزایش Ti_2Cu را خنثی کنند. کاهش سختی در ۹ درصد وزنی Cu نیز مؤید غیرخطی‌بودن رابطه مقدار Cu و سختی ماکروسکوپی است.

با توجه به حساسیت سختی ویکرز به محل فرورفتگی، حضور فاز ثانویه، مرزدانه‌ها و تخلخل، تفسیر اختلاف‌های کوچک نیازمند داده‌های تکراری و شاخص پراکندگی است. اختلاف 2 HVمیان ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی Cuبسیار کوچک است و در نبود انحراف معیار نمی‌توان آن را معنی‌دار دانست؛ بنابراین این دو ترکیب از نظر سطح سختی عملاً مشابه ارزیابی می‌شوند.

۳٫۴. رفتار خستگی



شکل ۳. عمر خستگی گزارش‌شده برای آلیاژهای Ti-3Nb-xCu؛ مقادیر ماهیت توصیفی دارند و منحنی کامل S-Nمحسوب نمی‌شوند.

عمر خستگی گزارش‌شده برای Ti-3Nbحدود ۱۵۰ هزار چرخه بود. این مقدار در Ti-3Nb-3Cuو Ti-3Nb-6Cuبه‌ترتیب به حدود ۲۸۰ و ۲۹۵ هزار چرخه افزایش یافت و در Ti-3Nb-9Cuبه حدود ۲۰۰ هزار چرخه کاهش پیدا کرد. بنابراین افزودن ۳ و ۶ درصد وزنی Cuبا افزایش قابل توجه عمر چرخه‌ای همراه بود، اما افزایش بیشتر Cuتا ۹ درصد وزنی بخشی از این مزیت را از بین برد.

بهبود عمر خستگی در ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی Cuرا می‌توان با افزایش مقاومت در برابر تغییرشکل پلاستیک موضعی و تأخیر در جوانه‌زنی ترک مرتبط دانست. افزایش سختی می‌تواند دامنه لغزش موضعی و تشکیل نوارهای لغزش پایدار را محدود کند .(Polák, 2023; Lukáš & Kunz, 2004; Wang et al., 2023)در مقابل، افزایش بیش از حد فاز بین‌فلزی یا تشکیل Ti_2Cuدر نواحی مرزی می‌تواند به دلیل ناسازگاری تغییرشکل با زمینه، محل‌های مساعدی برای تمرکز کرنش و آغاز ترک ایجاد کند. این رقابت می‌تواند روند غیرخطی مشاهده‌شده برای عمر خستگی را توضیح دهد.

بیشترین عمر خستگی اسمی در ترکیب ۶ درصد وزنی Cuمشاهده شد، اما اختلاف آن با ترکیب ۳ درصد وزنی Cuحدود ۵ درصد است. با توجه به نبود داده‌های تکراری و شاخص پراکندگی، این اختلاف را نمی‌توان از نظر آماری قطعی دانست. از دیدگاه طراحی آلیاژ، Ti-3Nb-3Cuبخش عمده افزایش سختی و عمر خستگی را با سهم کمتر فاز بین‌فلزی فراهم می‌کند؛ در مقابل، Ti-3Nb-6Cuبیشترین عمر چرخه‌ای اسمی را نشان می‌دهد و برای تأیید برتری آن، ارزیابی هم‌زمان شکل‌پذیری، استحکام کششی و رفتار شکست ضروری است.

۳/۵. ملاحظات شکست خستگی

مشاهدات سطح شکست خستگی شامل ناهمواری‌های پله‌ای، حفره‌های موضعی و تغییر جهت مسیر شکست است. این ویژگی‌ها می‌توانند با رشد تدریجی ترک در یک ریزساختار ناهمگن سازگار باشند؛ با این حال، در نبود مجموعه تصاویر پیوسته از محل آغاز ترک تا ناحیه شکست نهایی، نسبت‌دادن قطعی آن‌ها به شیارهای خستگی یا خطوط ساحلی مناسب نیست. تعیین سازوکار غالب شکست نیازمند بررسی سطح شکست در چند بزرگ‌نمایی و ردیابی مسیر انتشار ترک است.

نواحی روشن و حفره‌های مشاهده‌شده می‌توانند نشان‌دهنده نقش فاز ثانویه یا جدایش موضعی در تمرکز تنش باشند، اما شناسایی آن‌ها به‌عنوان Ti_2Cuبدون آنالیز EDSقطعی نیست. بنابراین ارتباط میان این نواحی و آغاز ترک باید به‌صورت یک فرضیه مکانیزمی مطرح شود و برای اثبات آن، آنالیز ترکیبی سطح شکست و نقشه‌برداری عنصری مورد نیاز است.

۳/۶. مقایسه با پژوهش‌های پیشین

جدول ۲. مقایسه نتایج حاضر با پژوهش‌های منتخب در سامانه .Ti-Nb-Cu

مطالعه	سامانه و فرایند	یافته کلیدی	ارتباط با نتایج حاضر
Satoو همکاران (۲۰۲۰)	نمودار شبه‌سه‌تایی Ti-Nb-Ti_2Cu	تعیین نواحی آلفا، بتا و Ti_2Cu	مبنای تفسیر رقابت پایداری بتا و رسوب‌گذاری
Takahashiو همکاران (۲۰۲۲)	آلیاژهای Ti-Nb-Cuریختگی	افزایش سختی و افت شکل‌پذیری در کسر بالاتر Ti_2Cu	تأیید وجود محدوده بهینه مس
Liو همکاران (۲۰۲۴)	Ti-35Nb-xCu	حفظ مدول پایین همراه با افزایش عملکرد ضدباکتری	نشان‌دهنده وابستگی اثر Cuبه مقدار Nb
Paulو همکاران (۲۰۲۳)	متالورژی پودر Ti-Cu-Nb	اثر نفوذ، تخلخل و ناهمگنی بر خواص	تأکید بر نقش مسیر ساخت
Albertaو همکاران (۲۰۲۵)	پیرسازی آلیاژ بتای Ti-Nb-Cu	کنترل رسوبات و خواص با عملیات حرارتی	پیشنهاد پیرسازی برای بهینه‌سازی Ti_2Cu
Zhangو همکاران (۲۰۱۶)	Ti-Cuبا حالت‌های مختلف حضور Cu	وابستگی خواص به محلول جامد و Ti_2Cu	پشتیبانی از تفسیر غیرتک‌سویه سختی

مقایسه با پژوهش‌های پیشین نشان می‌دهد که اثر Cuبه مقدار Nb، روش ساخت و تاریخچه حرارتی وابسته است. در آلیاژهای با Nbبیشتر، پایداری زمینه بتا افزایش می‌یابد و Cuمی‌تواند بدون تغییر گسترده زمینه، از طریق محلول جامد و رسوب‌گذاری بر خواص اثر بگذارد .(Li et al., 2024; Alberta et al., 2025)در مقابل، در Ti-3Nb-xCuسهم فاز آلفا بیشتر است و افزایش Cuبا رشد سریع‌تر کسر Ti_2Cuهمراه می‌شود .(Sato et al., 2020)افزون بر این، ریخته‌گری، متالورژی پودر و عملیات حرارتی می‌توانند از طریق تغییر اندازه دانه، تخلخل، جدایش و مورفولوژی فاز ثانویه، پاسخ مکانیکی متفاوتی ایجاد کنند ,.(Takahashi et al., 2022; Paul et al 2023)بنابراین مقایسه مستقیم مقادیر خواص میان مطالعات باید با توجه به تفاوت مسیر فرایند انجام شود. نکته مهم آن است که روند غیرخطی مشاهده‌شده در سختی و خستگی با گزارش‌های پیشین درباره نقش دوگانه Cuسازگار است: در مقادیر کنترل‌شده، Cuمی‌تواند اثر تقویتی داشته باشد، اما با افزایش سهم فازهای

بین‌فلزی و ناهمگنی ریزساختاری، احتمال افت شکل‌پذیری و تسهیل آغاز ترک افزایش می‌یابد. این هم‌خوانی کیفی از تفسیر مکانیزمی حاضر پشتیبانی می‌کند، هرچند مقایسه کمی به دلیل تفاوت ترکیب‌ها و فرایندهای ساخت باید با احتیاط انجام شود.

۳٫۷. انتخاب ترکیب و ملاحظات بهینه‌سازی

انتخاب ترکیب مناسب در سامانه Ti-3Nb-xCuباید بر اساس ارزیابی هم‌زمان سختی، عمر خستگی و پایداری ریزساختار انجام شود. نتایج نشان داد که افزودن Cu تا ۳ و ۶ درصد وزنی بهبود مشخصی در سختی و عمر خستگی ایجاد می‌کند، در حالی که افزایش Cuتا ۹ درصد وزنی با افت هر دو شاخص نسبت به مقادیر بیشینه همراه است. این روند نشان می‌دهد که پس از یک محدوده بهینه، آثار نامطلوب افزایش فاز بین‌فلزی و درشت‌شدن ریزساختار می‌توانند بر مزایای تقویت ناشی از Cuغلبه کنند. از دید طراحی مهندسی، ترکیب بهینه لزوماً ترکیبی نیست که بیشترین مقدار یک خاصیت منفرد را نشان دهد؛ بلکه باید ترکیبی انتخاب شود که بهبود خواص را با حفظ حاشیه ایمنی در برابر تردی، ناهمگنی و حساسیت به شرایط فرایند همراه کند.

از نظر سختی، ترکیب‌های Ti-3Nb-3Cuو Ti-3Nb-6Cuعملاً در یک سطح قرار دارند، در حالی که بیشترین عمر خستگی اسمی به Ti-3Nb-6Cuتعلق دارد. با این حال، اختلاف عمر خستگی این دو ترکیب محدود است و در نبود داده‌های تکراری، برتری آماری ترکیب ۶ درصد وزنی Cuقابل اثبات نیست. بنابراین افزایش Cuاز ۳ به ۶ درصد وزنی باید در برابر افزایش سهم پیش‌بینی‌شده Ti_2Cuو احتمال افزایش حساسیت به تردی ارزیابی شود.

بر مبنای داده‌های موجود، Ti-3Nb-3Cuگزینه متعادل‌تری برای ادامه توسعه محسوب می‌شود؛ زیرا بخش عمده افزایش سختی و عمر خستگی را با مقدار کمتر Cuو سهم پیش‌بینی‌شده کمتر Ti_2Cuفراهم می‌کند. Ti-3Nb-6Cuنیز به دلیل بیشترین عمر خستگی اسمی یک ترکیب رقیب مهم است، اما انتخاب نهایی آن نیازمند تأیید شکل‌پذیری و مقاومت به شکست است. در مقابل، Ti-3Nb-9Cuبا وجود سختی بیشتر از آلیاژ پایه، کاهش محسوس عمر خستگی را نشان می‌دهد و برای کاربردهای تحت بارگذاری چرخه‌ای گزینه کم‌مطلوب‌تری است.

تفسیر مکانیزمی نتایج نشان می‌دهد که بهینه‌سازی این سامانه صرفاً با افزایش کسر Ti_2Cuحاصل نمی‌شود. عملکرد مناسب زمانی انتظار می‌رود که فاز ثانویه به‌صورت ریز و ناپیوسته توزیع شود و هم‌زمان از درشت‌شدن واحدهای ریزساختاری و تشکیل نواحی مستعد تمرکز تنش جلوگیری شود. بنابراین مقدار Cuباید همراه با شرایط انجماد و عملیات حرارتی به‌عنوان یک متغیر طراحی در نظر گرفته شود.

۳٫۸. محدودیت‌ها و مسیر پژوهش آینده

مهم‌ترین محدودیت تحلیل حاضر، نبود داده‌های تکراری و شاخص‌های پراکندگی برای سختی و خستگی است. ازاین‌رو اختلاف‌های کوچک میان ترکیب‌ها نباید به‌عنوان تفاوت آماری قطعی تفسیر شوند. همچنین نبود اطلاعات کامل درباره پارامترهای تنش آزمون خستگی، امکان استخراج منحنی کامل S-Nو تعیین حد خستگی را محدود می‌کند. در ادامه پژوهش، اجرای آزمون‌های تکراری با گزارش میانگین، انحراف معیار و تحلیل واریانس برای مقایسه معتبر ترکیب‌ها ضروری است. برای آزمون خستگی، گزارش دقیق هندسه نمونه، آماده‌سازی سطح، نسبت تنش، دامنه تنش و معیار توقف آزمون نیز باید در دستور کار قرار گیرد؛ زیرا هر یک از این متغیرها می‌تواند مقدار عمر چرخه‌ای را به‌طور قابل توجهی تغییر دهد.

برای تکمیل شناسایی ریزساختاری، استفاده هم‌زمان از XRD، SEM-EDSو EBSDپیشنهاد می‌شود. XRDمی‌تواند حضور و سهم نسبی فازها را تأیید کند، EDS توزیع Cuو Nbو ماهیت نواحی روشن را مشخص می‌سازد و EBSDامکان اندازه‌گیری کمی اندازه دانه و تحلیل جهت‌گیری بلوری را فراهم می‌کند. این داده‌ها برای تفکیک سهم تقویت محلول جامد، اثر اندازه دانه و نقش Ti_2Cuدر تغییر خواص مکانیکی ضروری هستند. در صورت امکان، تحلیل کمی اندازه و توزیع ذرات Ti_2Cu نیز باید انجام شود تا ارتباط میان فاصله بین‌ذره‌ای، پیوستگی فاز ثانویه و محل‌های آغاز ترک به‌صورت مستقیم ارزیابی شود.

از دیدگاه خواص مکانیکی، آزمون کشش باید در کنار خستگی انجام شود تا استحکام تسلیم، استحکام کششی نهایی، ازدیاد طول و مدول الاستیک تعیین شوند. این اطلاعات به‌ویژه برای ارزیابی احتمال تردی در ترکیب‌های با Cuبیشتر اهمیت دارند. همچنین بررسی سطح شکست نمونه‌های خستگی با SEMو EDSمی‌تواند رابطه میان محل آغاز ترک، فاز ثانویه و عیوب ریختگی را روشن کند. تلفیق نتایج کشش و خستگی امکان خواهد داد مشخص شود که افزایش سختی در چه محدوده‌ای بدون افت نامطلوب شکل‌پذیری و مقاومت به شکست حاصل می‌شود.

در مرحله بهینه‌سازی فرایند، اثر نرخ سردشدن و عملیات حرارتی بر اندازه و توزیع Ti_2Cuباید به‌صورت نظام‌مند بررسی شود. هدف متالورژیکی، دستیابی به ریزساختاری با حداقل تخلخل، توزیع یکنواخت عناصر و فاز ثانویه ریز و ناپیوسته است؛ زیرا چنین ساختاری می‌تواند از مزایای تقویت فاز ثانویه بهره ببرد، بدون آنکه مسیرهای پیوسته و ترد برای انتشار ترک ایجاد کند. بررسی چند شرایط کنترل‌شده سردشدن یا پیرسازی برای ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی Cuمی‌تواند مشخص کند که تفاوت عملکرد این دو ترکیب ناشی از مقدار Cuاست یا از تغییر مورفولوژی و توزیع فاز ثانویه تأثیر می‌پذیرد.

در مجموع، داده‌های حاضر یک بازه مناسب اولیه برای مقدار Cuدر آلیاژ Ti-3Nbپیشنهاد می‌کنند. Ti-3Nb-3Cuاز نظر موازنه سختی، عمر خستگی و ریسک ریزساختاری گزینه محافظه‌کارانه‌تر است، در حالی که Ti-3Nb-6Cuبالاترین عمر خستگی اسمی را نشان می‌دهد. تعیین ترکیب بهینه نهایی باید پس از شناسایی کمی فازها، آزمون‌های مکانیکی تکرارشونده و تحلیل آماری انجام شود.

۴. نتیجه‌گیری

۱- افزودن ۳ و ۶ درصد وزنی Cuسختی Ti-3Nbرا از 330 HVبه حدود ۴۱۰ تا 412 HVافزایش داد؛ در ۹ درصد وزنی Cu، سختی به 381 HVکاهش یافت.

۲- عمر خستگی گزارش‌شده برای ترکیب‌های ۳ و ۶ درصد وزنی Cuبه‌ترتیب به حدود ۲۸۰ و ۲۹۵ هزار چرخه رسید، در حالی که مقدار متناظر برای آلیاژ پایه حدود ۱۵۰ هزار چرخه و برای ترکیب ۹ درصد وزنی Cuحدود ۲۰۰ هزار چرخه بود.

۳- محاسبات تعادلی نشان دادند که افزایش Cuاز ۳ به ۶ درصد وزنی با کاهش کسر فاز آلفا و افزایش سهم Ti_2Cuهمراه است؛ این روند با افزایش سختی تا مقادیر میانی Cuو افزایش احتمال تمرکز تنش در مقادیر بالاتر سازگار است.

۴- ترکیب‌های Ti-3Nb-3Cuو Ti-3Nb-6Cuاز نظر سختی تقریباً هم‌سطح‌اند و اختلاف عمر خستگی آن‌ها، در نبود داده‌های تکراری، از نظر آماری قابل اثبات نیست.

۵- بر اساس موازنه میان سختی، عمر خستگی و ریسک افزایش فاز بین‌فلزی، Ti-3Nb-3Cuگزینه متعادل‌تر برای ادامه توسعه است؛ Ti-3Nb-6Cuنیز به دلیل بیشترین عمر خستگی اسمی باید به‌عنوان ترکیب رقیب در آزمون‌های تکمیلی حفظ شود.

۶- تعیین ترکیب بهینه نهایی مستلزم شناسایی فازی با XRDو EDS، اندازه‌گیری کمی ریزساختار با EBSD، آزمون کشش، داده‌های کامل S-Nو تحلیل آماری نتایج تکراری است.

منابع

Akbarpour, M. R., Mirabad, H. M., Hemmati, A., & Kim, H. S. (2022). Processing and microstructure of Ti-Cu binary alloys: A comprehensive review. Progress in Materials Science, 127, 100933. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2022.100933

Alberta, L. A., Giraldo-Osorno, P. M., Hariharan, A., Vishnu, J., Pilz, S., Voss, A., et al. (2025). Effect of aging treatments on mechanical, chemical, and antibacterial properties of a beta-type Ti-Nb-Cu alloy for implant applications. Journal of Materials Research and Technology, 36, 1049–1063.

ASTM International. (n.d.-a). ASTM E466: Standard practice for conducting force controlled constant amplitude axial fatigue tests of metallic materials.

ASTM International. (n.d.-b). ASTM E92: Standard test methods for Vickers hardness and Knoop hardness of metallic materials.

Banerjee, D., & Williams, J. C. (2013). Perspectives on titanium science and technology. Acta Materialia, 61(3), 844–879. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2012.10.043
Bönisch, M., Calin, M., Waitz, T., Panigrahi, A., Zehetbauer, M., Gebert, A., et al. (2013). Thermal stability and phase transformations of martensitic Ti-Nb alloys. Science and Technology of Advanced Materials, 14(5), 055004. https://doi.org/10.1088/1468-6996/14/5/055004
Chen, Q., & Thouas, G. A. (2015). Metallic implant biomaterials. Materials Science and Engineering: R: Reports, 87, 1–57. https://doi.org/10.1016/j.mser.2014.10.001
Geetha, M., Singh, A. K., Asokamani, R., & Gogia, A. K. (2009). Ti based biomaterials, the ultimate choice for orthopaedic implants—A review. Progress in Materials Science, 54(3), 397–425. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2008.06.004
Hall, E. O. (1951). The deformation and ageing of mild steel: III discussion of results. Proceedings of the Physical Society Section B, 64(9), 747–753.
Han, M. K., Kim, J. Y., Hwang, M. J., Song, H. J., & Park, Y. J. (2015). Effect of Nb on the microstructure, mechanical properties, corrosion behavior, and cytotoxicity of Ti-Nb alloys. Materials, 8(9), 5986–6003. https://doi.org/10.3390/ma8095287
Hao, Y. L., Li, S. J., Sun, S. Y., Zheng, C. Y., & Yang, R. (2007). Elastic deformation behaviour of Ti-24Nb-4Zr-7.9Sn for biomedical applications. Acta Biomaterialia, 3(2), 277–286. https://doi.org/10.1016/j.actbio.2006.11.002
He, Y., Zhang, Y., Jiang, Y., & Zhou, R. (2017). Fabrication and characterization of superelastic Ti-Nb alloy enhanced with antimicrobial Cu via spark plasma sintering for biomedical applications. Journal of Materials Research, 32(13), 2510–2520.
Li, Q., Peng, Q., Huang, Q., Niinomi, M., Ishimoto, T., & Nakano, T. (2024). Development and characterizations of low-modulus Ti-Nb-Cu alloys with enhanced antibacterial activities. Materials Today Communications, 38, 108402.
Liu, H., Wang, Z. X., Cheng, J., Li, N., Liang, S. X., Zhang, L., et al. (2023). Nb-content-dependent passivation behavior of Ti-Nb alloys for biomedical applications. Journal of Materials Research and Technology, 27, 7882–7894.
Liu, R., Memarzadeh, K., Chang, B., Zhang, Y., Ma, Z., Allaker, R. P., et al. (2016). Antibacterial effect of copper-bearing titanium alloy against Streptococcus mutans and Porphyromonas gingivalis. Scientific Reports, 6, 29985.
Lukáš, P., & Kunz, L. (2004). Role of persistent slip bands in fatigue. Philosophical Magazine, 84(3–5), 317–330.
Niinomi, M. (2008). Mechanical biocompatibilities of titanium alloys for biomedical applications. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 1(1), 30–42. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2007.07.001
Ohkubo, C., Shimura, I., Aoki, T., Hanatani, S., Hosoi, T., Hattori, M., et al. (2003). Wear resistance of experimental Ti-Cu alloys. Biomaterials, 24(20), 3377–3381.
Paul, M., Bolzoni, L., Yang, F., & Alshammari, Y. (2023). Processing and properties of powder metallurgy Ti-Cu-Nb alloys. Journal of Alloys and Compounds, 944, 169041.
Petch, N. J. (1953). The cleavage strength of polycrystals. Journal of the Iron and Steel Institute, 174, 25–28.
Polák, J. (2023). Role of persistent slip bands and persistent slip markings in fatigue crack initiation in polycrystals. Crystals, 13(2), 220.
Sato, K., Takahashi, M., & Takada, Y. (2020). Construction of Ti-Nb-Ti₂Cu pseudo-ternary phase diagram. Dental Materials Journal, 39(3), 422–428. https://doi.org/10.4012/dmj.2018-394
Takahashi, M., Sato, K., Togawa, G., & Takada, Y. (2022). Mechanical properties of Ti-Nb-Cu alloys for dental machining applications. Journal of Functional Biomaterials, 13(4), 263. https://doi.org/10.3390/jfb13040263
Wang, J., Zhang, S., Sun, Z., Wang, H., Ren, L., & Yang, K. (2019). Optimization of mechanical property, antibacterial property and corrosion resistance of Ti-Cu alloy for dental implant. Journal of Materials Science & Technology, 35(10), 2336–2344.
Wang, K., Li, H., Zhou, Y., Wang, J., Xin, R., & Liu, Q. (2023). Dislocation slip and crack nucleation mechanism in dual-phase microstructure of titanium alloys: A review. Acta Metallurgica Sinica (English Letters), 36(3), 353–365.
Xu, X., Lu, Y., Li, S., Guo, S., He, M., Luo, K., et al. (2018). Optimization of mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of wrought Ti-3Cu alloy by heat treatment. Bioactive Materials, 3(1), 28–38.
Zhang, E., Ren, J., Li, S., Yang, L., & Qin, G. (2016). Optimization of mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of as-cast Ti-Cu alloys. Biomedical Materials, 11(6), 065001.
Zhang, E., Wang, X., Chen, M., & Hou, B. (2016). Effect of the existing form of Cu element on the mechanical properties, bio-corrosion and antibacterial properties of Ti-Cu alloys for biomedical application. Materials Science and Engineering: C, 69, 1210–1221.
Zhang, E., Zheng, L., Liu, J., Bai, B., & Liu, C. (2016). Effect of extrusion processing on the microstructure, mechanical properties, biocorrosion properties and antibacterial properties of Ti-Cu sintered alloys. Materials Science and Engineering: C, 69, 760–768.

شبیه‌سازی و تحلیل اثر بخشی ساختار دولایه ZnO/TiO_2 در جذب نور و بهبود عملکرد سلول‌خورشیدی پروسکایتی

منصوره روح اللهی

گروه مهندسی برق، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی،کرمان، ایران
mansureh.roohollahi@iau.ac.ir

چکیده

سلول‌های خورشیدی پروسکایتی به دلیل خواص فتوولتائیک مطلوب و قابلیت دستیابی به بازده تبدیل توان بالا، به‌عنوان یکی از گزینه‌های امیدوارکننده برای نسل آینده فناوری‌های فتوولتائیک مورد توجه قرار گرفته‌اند. بااین‌حال، عملکرد این سلول‌ها به ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی لایه‌های تشکیل‌دهنده، به‌ویژه لایه انتقال‌دهنده الکترون، وابسته است. در این پژوهش، اثر استفاده از یک ساختار دولایه انتقال‌دهنده الکترون متشکل از ZnO/TiO_2 بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از شبیه‌سازی عددی بررسی شده است. به‌منظور ارزیابی اثر ساختار دولایه، سه ساختار شامل لایه انتقال‌دهنده الکترون منفردTiO_2 ، لایه انتقال‌دهنده الکترون منفرد ZnO و ساختار دولایهZnO/TiO_2 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. در این تحلیل، علاوه بر پارامترهای فتوولتائیک شامل چگالی جریان اتصال کوتاه، ولتاژ مدار باز، ضریب پرشدگی و بازده تبدیل توان، رفتار اپتیکی ساختارها نیز از طریق بررسی میزان جذب و انعکاس نوراز سطح سلول ارزیابی شد. نتایج نشان داد که استفاده از ساختار دولایه می‌تواند با بهبود شرایط انتقال و استخراج الکترون‌ها و همچنین تغییر رفتار نوری در فصل مشترک‌های متوالی، موجب کاهش اتلاف ناشی از بازتاب و افزایش میزان نور جذب‌شده در لایه فعال پروسکایتی شود. افزایش جذب نوری، تولید حامل‌های نوری بیشتری را در لایه جاذب فراهم کرده و در کنار بهبود فرآیند انتقال حامل، به افزایش عملکرد فتوولتائیک و بازده تبدیل توان منجر می‌شود.

.

واژه‌هاي كليدي

سلول خورشیدی پروسکایتی؛ لایه انتقال‌دهنده الکترون؛ ساختار دولایهZnO/TiO_2 ؛ جذب و انعکاس نور؛ شبیه‌سازی عددی

۱. مقدمه

افزایش تقاضای جهانی برای انرژی، کاهش منابع سوخت‌های فسیلی و نگرانی‌های زیست‌محیطی ناشی از مصرف آن‌ها، توسعه منابع انرژی پاک و پایدار را به یکی از مهم‌ترین اولویت‌های پژوهشی در سال‌های اخیر تبدیل کرده است. در میان منابع تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی به دلیل فراوانی، دسترسی گسترده و قابلیت تبدیل مستقیم تابش خورشید به انرژی الکتریکی، جایگاه ویژه‌ای در توسعه سامانه‌های تولید انرژی پایدار دارد. در این میان، سلول‌های خورشیدی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین فناوری‌های بهره‌برداری از انرژی خورشیدی، به‌طور گسترده مورد توجه قرار گرفته‌اند و تلاش‌های پژوهشی متعددی با هدف افزایش بازده، کاهش هزینه ساخت و بهبود پایداری آن‌ها انجام شده است. در سال‌های اخیر، سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با ویژگی‌های نوری و الکتریکی مطلوب ازجمله ضریب جذب نوری بالا، قابلیت تنظیم شکاف باند انرژی، طول انتشار مناسب حامل‌های بار و امکان ساخت با روش‌های کم‌هزینه، به‌عنوان یکی از گزینه‌های امیدوارکننده برای نسل جدید فناوری‌های فتوولتائیک مطرح شده‌اند(Chauhan et al., 2024). پیشرفت سریع این فناوری در سال‌های اخیر، افزایش قابل توجه بازده تبدیل توان را به همراه داشته است(Zhang et al., 2022).

سلول‌های خورشیدی پروسکایتی معمولاً از چند لایه عملکردی تشکیل می‌شوند که هر یک نقش مشخصی در تولید و انتقال حامل‌های بار بر عهده دارند. در یک ساختار متداول، لایه جاذب پروسکایتی که نقش اصلی جذب نور را به عهده دارد بین یک لایه انتقال‌دهنده الکترون (ETL) و یک لایه انتقال‌دهنده حفره (HTL) قرار می‌گیرد. انتقال دهنده الکترون استخراج و انتقال الکترون‌های تولیدشده در لایه پروسکایتی به سمت الکترود مربوطه را بر عهده دارد، در حالی که انتقال دهنده حفره، حفره‌های تولیدشده را به سمت الکترود مقابل منتقل می‌کند. بنابراین، ویژگی‌های مواد مورد استفاده در این دو لایه می‌توانند نقش مهمی در انتقال و جمع‌آوری حامل‌های بار و در نهایت عملکرد فوتوولتائیک سلول ایفا کنند. عملکرد سلول‌های پروسکایتی تحت تأثیر فرایند انتقال و استخراج حامل‌های بار در لایه‌های مختلف و به‌ویژه در فصل مشترک میان لایه جاذب و لایه‌های انتقال‌دهنده قرار دارد(Zhou et al., 2019). ازاین‌رو، طراحی و بهینه‌سازی لایه‌های انتقال‌دهنده حامل، یکی از مسیرهای مهم برای دستیابی به سلول‌های خورشیدی پروسکایتی با عملکرد بالاتر و پایدارتر محسوب می‌شود.


لایه انتقال‌دهنده الکترون یکی از اجزای مهم سلول‌های خورشیدی پروسکایتی است که وظیفه استخراج و انتقال الکترون‌های تولیدشده در لایه جاذب به سمت الکترود فوقانی را بر عهده دارد.از آنجا که نور ابتدا از این لایه گذشته و سپس به لایه جاذب پروسکایت می رسد، ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی این لایه می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان جمع‌آوری حامل‌ها تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، انتخاب ماده مناسب برای آن تنها بر اساس قابلیت انتقال الکترون آن صورت نمی‌گیرد و ویژگی‌هایی نظیر ضریب جذب، ضریب شکست و رفتار نوری لایه نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در میان مواد مختلف مورد استفاده به‌عنوان انتقال دهنده الکترون، دی‌اکسید تیتانیوم (TiO_2) به دلیل پایداری شیمیایی، شفافیت مناسب در ناحیه مرئی و ویژگی‌های الکترونی مطلوب، یکی از مواد متداول در ساخت سلول‌های خورشیدی پروسکایتی محسوب می‌شود(Mukametkali et al., 2023). علاوه بردی اکسید تیتانیوم، بسیاری از نیمه‌رساناهای معدنی، به‌ویژه اکسیدهای فلزی معدنی مانند SnO_2، به‌طور گسترده به‌عنوان لایه‌های انتقال‌دهنده الکترون در سلول‌های خورشیدی پروسکایتی مسطح مورد استفاده قرار می‌گیرند(Ke et al., 2015). در میان این مواد، اکسید روی(ZnO)نیز به دلیل شفافیت بالا، تحرک الکترونی زیاد و ساختار نوار انرژی مناسب، یکی از گزینه‌های بسیار امیدوارکننده محسوب می‌شود؛ ویژگی‌هایی که می‌تواند انتقال الکترون را تسهیل کرده و تلفات ناشی از بازترکیب ناخواسته را کاهش دهد.(Qiu et al., 2022).

علاوه بر استفاده منفرد از مواد انتقال‌دهنده الکترون، استفاده از ساختارهای چندلایه می‌تواند امکان بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌های متفاوت دو ماده را فراهم کند. در این ساختارها، ترکیب دو مادهE انتقال دهنده الکترون می‌تواند ویژگی‌های انتقال الکترون و برهم‌کنش نور با ساختار سلول را نسبت

به ساختارهای تک‌لایه تغییر دهد. ساختار دوگانه انتقال دهنده الکترون از طریق قرار دادن یک ماده انتقال دهنده الکترون دیگر بین ماده اول و لایه فعال پروسکایتی ایجاد می‌شود. سلول‌های خورشیدی پروسکایتی مجهز به ساختار دوگانه انتقال دهنده الکترون می‌توانند با ویژگیهای الکتریکی مناسب، عملکرد بسیار خوبی ارائه دهند(Gao et al., 2019). نتایج مطالعات مرتبط نیز این پدیده را تأیید کرده‌اند. برای مثال، کایو و همکاران (Qiu et al., 2015)یک سلول خورشیدی پروسکایتی با بازده بالا و ساختار دوگانه انتقال الکترون مبتنی بر PCBM/ZnO گزارش کردند. پژوهشگران دریافتند که افزودن لایه ZnO نه‌تنها موجب بهبود هم‌ترازی ترازهای انرژی می‌شود، بلکه پایداری سلول در برابر هوا را نیز افزایش می‌دهد.
وو و همکارانش (Wu et al., 2017)تأیید کردند که استفاده از یک سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار دوگانه انتقال الکترون مبتنی بر TiO_2/SnO_xC_γ می‌تواند به‌طور چشمگیری بازده تبدیل توان (PCE) را افزایش دهد. وانگ و همکاران نیز از ساختار دوگانه انتقال الکترون مبتنی بر ZnO/SnO_2 استفاده کردند و مقدار PCE را به ۱/۱۹ درصد افزایش دادند(Wang et al., 2018).
با توجه به تفاوت ویژگی‌های الکتریکی و اپتیکی TiO_2 وZnO ، ترکیب این دو ماده می‌تواند رویکردی مناسب برای بررسی اثر هم‌زمان انتخاب ماده و ساختار انتقال الکترون بر عملکرد سلول‌های خورشیدی پروسکایتی باشد. در این پژوهش، عملکرد سه ساختار متفاوت سلول خورشیدی پروسکایتی شامل ساختار مجهز بهTiO_2 ، ساختار مجهز به ZnO و ساختار ترکیبیZnO/ TiO_2 با شبیه سازی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. در این بررسی، علاوه بر پارامترهای عملکردی سلول شامل چگالی جریان اتصال کوتاه(Jsc)، ولتاژ مدار باز(Voc) و بازده تبدیل توان(PCE) ، رفتار نوری ساختارها نیز از طریق بررسی ضریب شکست ومیزان جذب و انعکاس نور از سطح سلول نیز ارزیابی شده است. بررسی این موضوع است نشان داد که ترکیب TiO_2 و ZnO می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب‌تر برای انتقال حامل‌ها و برهم‌کنش نور در ساختار سلول، عملکرد بهتری نسبت به استفاده منفرد از هر یک از این مواد ایجاد کند، به‌طوری‌که ساختار ترکیبی نسبت به ساختارهای تک‌لایه، افزایش جریان اتصال کوتاه و بازده تبدیل توان را نشان می‌دهد.
این مطالعه شامل ۶ بخش است. بخش ۲ ساختار سلول خورشیدی پیشنهادی را نشان می‌دهد. معادلات و روابط حاکم بر سلول در مدل‌سازی در بخش ۳ ارائه شده است. . بخش ۴ شامل نتایج شبیه‌سازی و تجزیه و تحلیل داده‌ها است و در نهایت،نتیجه گیری در بخش ۵ آمده است.

۲. ساختار سلول پیشنهادی

در این پژوهش، یک ساختار دولایه برای انتقال الکترون در سلول خورشیدی پروسکایتی پیشنهاد و با نرم افزار سیلواکو شبیه‌سازی شده است. ساختار پیشنهادی شامل یک لایه جاذب پروسکایتی با ماده پدید سرب متیل آمونیوم است که در مجاورت یک ساختار دولایه انتقال‌دهنده الکترون متشکل از مواد TiO_2وZnO قرار گرفته است. همچنین، برای انتقال مؤثر حفره‌های ایجادشده در لایه جاذب، از ماده اسپیرو-امتاد به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده حفره استفاده شده است. الکترود فوقانی را ITO و الکترود تحتانی را Auتشکیل داده است. بنابراین، ساختار کلی پیشنهادی را می‌توان به‌صورت $ITO/ZnO/TiO_2/CH_3NH_3PbI_3/Spiro\text{-}OMeTAD/Au$ نمایش داد. این ساختار در شکل ۱ نمایش داده شده است.



شکل ۱. ساختار سلول پیشنهادی

۳. معادلات و روابط حاکم بر سلول در شبیه سازی

روش‌های شبیه‌سازی عددی برای درک سازوکارهای فیزیکی عمیق حاکم بر سلول‌های خورشیدی پروسکایتی مفید هستند ضمن اینکه راهنمایی‌های لازم برای آماده‌سازی و ساخت تجربی را فراهم می‌کنند و موجب تسریع روند پژوهش در زمینه سلول‌های خورشیدی پروسکایتی می‌شوند. در این مطالعه، نرم‌افزار سیلواکو به‌عنوان بستر شبیه‌سازی عددی مورد استفاده قرار گرفته است. در این نرم افزار مدلسازی الکتریکی بر اساس سه دسته معادله اصلی انجام می‌شودکه شامل معادله پواسون، معادلات پیوستگی و معادلات رانش- نفوذ هستند . معادله ۱ معادله پواسون را نشان میدهد که توزیع پتانسیل الکتروستاتیکی را به چگالی کل بار مرتبط می‌کند(Gan et al., 2023).

$$\frac{\partial^2\psi(x)}{\partial x^2} = \frac{q}{\varepsilon_0\varepsilon_r}(n-p) \qquad (1)$$

که در آن ψ پتانسیل الکترواستاتیک، ε_r ضریب گذردهی نسبی، q بار اولیه است . n و p نیز به ترتیب تراکم الکترونها و حفره‌ها را در ساختار نشان می‌دهد. معادلات معادلات ۲ و ۳ به‌ترتیب معادلات پیوستگی برای الکترون‌ها و حفره‌ها را توصیف می‌کنند، در حالی که معادلات ۴ و۵ به روابط رانش- نفوذ حامل‌های بار مربوط می‌شوند(Gan et al., 2023).

$$\frac{\partial n}{\partial t} = \frac{1}{q}\frac{\partial J_n}{\partial x} - R + G \qquad (2)$$

$$\frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{1}{q}\frac{\partial J_p}{\partial x} - R + G \qquad (3)$$

که در این معادلات، R بیانگر نرخ بازترکیب و G نشان‌دهنده نرخ تولید حامل‌های بار ناشی از جذب نور در لایه جاذب سلول است.

$$J_n(x) = -qn(x)\mu_n \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} + qD_n \frac{\partial n(x)}{\partial x} \quad (4)$$

$$J_p(x) = -qp(x)\mu_p \frac{\partial \psi(x)}{\partial x} - qD_p \frac{\partial p(x)}{\partial x} \quad (5)$$

در این رابطه، D_n و D_p به‌ترتیب ضرایب نفوذ الکترون‌ها و حفره‌ها هستند. مجموعه‌ی معادلات فوق به‌طور گسترده برای مدل‌سازی و شبیه‌سازی عددی بر اساس معادلات بنیادی فیزیک ادوات نیمه‌رسانا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۴. نتایج شبیه سازی و تجزیه و تحلیل داده‌ها

به‌منظور بررسی تأثیر نوع و آرایش لایه انتقال‌دهنده الکترون بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی، سه ساختار متفاوت به‌صورت عددی شبیه‌سازی و با یکدیگر مقایسه شدند. در ساختار نخست، TiO_2به‌عنوان تنها لایه انتقال‌دهنده الکترون در نظر گرفته شد، در ساختار دوم، ZnO به‌صورت مستقل به‌عنوان لایه انتقال‌دهنده الکترون مورد استفاده قرار گرفت، و در ساختار سوم، هر دو ماده TiO_2و ZnO به‌صورت یک ساختار دولایه انتقال‌دهنده الکترون به کار گرفته شدند. در هر سه ساختار، لایه جاذب پروسکایتی و لایه انتقال‌دهنده حفره یکسان در نظر گرفته شدند تا امکان مقایسه مستقیم عملکرد الکتریکی ساختارها فراهم شود. از دیدگاه فیزیکی، انتخاب TiO_2 و ZnO به‌عنوان لایه‌های انتقال‌دهنده الکترون به دلیل مناسب بودن خواص الکترونیکی و ترازهای انرژی آن‌ها نسبت به لایه جاذب پروسکایتی انجام شده است. پس از جذب فوتون و ایجاد حامل‌های بار در لایه پروسکایتی، الکترون‌های تولیدشده به سمت لایه انتقال‌دهنده الکترون و حفره‌ها به سمت لایه انتقال‌دهنده حفره حرکت می‌کنند. هم‌ترازی مناسب نوار رسانش پروسکایت با نوار رسانش TiO_2 و ZnO می‌تواند انتقال الکترون را تسهیل کند، درحالی‌که اختلاف مناسب نوار ظرفیت آن‌ها با پروسکایت، مانع از انتقال حفره به سمت انتقال دهنده الکترون و در نتیجه موجب کاهش بازترکیب حامل‌ها می‌شود. در ساختار دولایهZnO/ TiO_2 ، قرارگیری دو ماده با خواص الکترونیکی متفاوت در مسیر انتقال الکترون می‌تواند تراز انرژی و فرآیند استخراج و انتقال الکترون را تغییر دهد. بنابراین، مقایسه سه ساختار شبیه‌سازی‌شده نه‌تنها امکان بررسی عملکرد هر یک از انتقال دهنده‌های الکترون را به‌صورت مستقل را فراهم می‌کند، بلکه اثر ترکیب آن‌ها در یک ساختار دولایه را نیز در سلول نشان می‌دهد.

برای شبیه سازی با نرم افزار سیلواکو نیاز است که مشخصات الکتریکی مواد به عنوان داده‌های اولیه مورد نیاز برای تحلیل ارائه شود.این مشخصات در جدول ۱ آمده است(Amar et al., 2021; Hima et al., 2019)

جدول ۱: پارامترهای فیزیکی مربوط به لایه‌های تشکیل دهنده سلول خورشیدی پیشنهادی


۲۰۰	۵۰۰	۷	۱۰۰	ضخامت (نانومتر)
۳	۱۰۰	۹	۱۹	ضریب گذردهی نسبی (ε_r)
۰/۰۰۰۲	۱	۱۰۰	۰/۲	ضریب تحرک الکترون(μ_n)($cm^2V^{-1}S^{-1}$)
۰/۰۰۰۲	۱	۲۵	۰/۱	ضریب تحرک حفره (μ_p)($cm^2V^{-1}S^{-1}$)
۲/۲×۱۰^{۱۸}	۲×۱۰^{۱۸}	۲/۲×۱۰^{۱۸}	۲×۱۰^{۱۸}	چگالی موثر حالات نوار رسانش(Nc) (cm^{-3})

چگالی موثر حالات نوار ظرفیت(Nv) (cm^{-3})	۲×۱۰^{۱۹}	$۱/۸\times۱۰^{۱۸}$	۲×۱۰^{۱۹}	$۱/۹\times۱۰^{۱۹}$
ناخالصی دهنده (N_D) (cm^{-3})	۳×۱۰^{۱۹}	۱×۱۰^{۱۷}	۱×۱۰^{۱۳}	-
ناخالصی پذیرنده (N_A) (cm^{-3})	-		-	۱×۱۰^{۱۸}


۱/۴. بررسی اثر بخشی ساختار دولایه ZnO/TiO_2 درجذب نور در سلول خورشیدی پیشنهادی

هنگامی که نور از یک محیط به محیط دیگری با ضریب شکست متفاوت عبور می‌کند، بخشی از آن در فصل مشترک بازتاب شده و بخش باقی‌مانده وارد محیط دوم می‌شود. میزان این بازتاب به اختلاف ضریب شکست دو محیط وابسته است. در ساختارهای چندلایه، رفتار نوری پیچیده‌تر از یک فصل مشترک منفرد است؛ زیرا بازتاب‌های ایجادشده در فصل مشترک‌های مختلف می‌توانند با یکدیگر تداخل کرده و بازتاب کلی ساختار را تعیین کنند. این نکته اساس طراحی ساختارهای ضد انعکاس چند لایه است. در طراحی ساختارهای ضدانعکاس چندلایه تلاش می‌شود تغییر ضریب شکست از محیط ورودی به سمت داخل ساختار به‌صورت تدریجی انجام شود تا اختلاف شدید ضریب شکست در فصل مشترک‌های متوالی کاهش یافته و در نتیجه بازتاب کلی ساختار کنترل شود(Chattopadhyay et al., 2010). بر این اساس، قرارگیری موادی با ضرایب شکست مناسب و توالی صحیح در سلول خورشیدی که دارای بیش از یک لایه انتقال دهنده الکترون است اهمیت پیدا میکند چون نور از هر دو لایه عبور کرده و سپس به لایه جاذب می‌رسد.

یکی از ملاحظات اپتیکی در انتخاب ZnO در ساختار پیشنهادی این پژوهش، قرار گرفتن ضریب شکست آن در محدوده‌ای بین ضرایب شکست ITO و TiO_2 است. ضریب شکست لایه های ITO،ZnO و TiO2 به ترتیب ۱/۸، ۲ و۲/۹ است (در طول موج ۵۰۰ نانومتر) که چنین تطابقی می‌تواند به ایجاد تغییر تدریجی‌تر ضریب شکست در مسیر ورود نور، یعنی از ITO به ZnO و سپسTiO_2 ، کمک کرده و در مقایسه با یک تغییر ناگهانی ضریب شکست، پتانسیل کاهش بازتاب در فصل مشترک‌ها را فراهم کند. این ویژگی از دیدگاه طراحی ساختارهای چندلایه و ضدانعکاس اهمیت دارد، زیرا کاهش اختلاف شدید ضریب شکست در فصل مشترک‌های متوالی می‌تواند انتقال نور به سمت لایه جاذب را بهبود دهد. شکل ۲ میزان انعکاس نور از سطح سه ساختار شبیه سازی شده را نشان می‌دهد. همانطور که نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد انعکاس نور از سطح ساختار با دو لایه انتقال دهنده الکترون پیشنهادی نسبت به حالتی که هر کدام از مواد به تنهایی استفاده می‌شدند کاهش یافته است. این کاهش انعکاس که به خصوص در طول موجهای بالاتر از ۵۰۰ نانومتر مشهود است موجب جذب نور بیشتر توسط سلول می‌شود.هر چه نور بیشتری به لایه جاذب راه پیدا کند منجر به تولید زوج الکترون- حفره بیشتری شده و این بر بازدهی سلول اثر مثبت خواهد گذاشت. همچنین شکل ۳ میزان نور جذب شده توسط سلول را در سه حالت ممکن برای سلول نشان می‌دهد.



شکل۲. میزان نور انعکاس یافته از سطح سلول در ساختار تک لایه انتقال الکترون باTiO2 و ZnO و ساختار دو لایه پیشنهادی



شکل۳. میزان نور جذب شده توسط سلول در ساختار تک لایه انتقال الکترون باTiO2 و ZnO و ساختار دو لایه پیشنهادی

۴/۱. بررسی اثر بخشی ساختار دولایه ZnO/TiO_2 درپارامترهای عملکردی در سلول خورشیدی پیشنهادی

به منظور ارزیابی تأثیر آرایش لایه‌های انتقال‌دهنده الکترون بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی، پارامترهای فوتوولتائیک سه ساختار شامل ساختار تک‌لایه مبتنی برTiO_2 ، ساختار تک‌لایه مبتنی بر ZnO و ساختار دولایه ZnO/TiO_2 با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج این شبیه‌سازی در جدول ۲ آمده است. همان‌طور که از نتایج حاصل از شبیه‌سازی مشاهده می‌شود، تغییر نوع و آرایش لایه انتقال‌دهنده الکترون موجب تغییر در پارامترهای عملکردی سلول شده است. تفاوت موجود در نتایج برای تک لایه مبتنی بر TiO_2 و تک لایه میتنی بر ZnO از تفاوت این دو ماده در ویژگیهای الکتریکی آنها که در جدول ۱ نیز به آنها اشاره شده است و همچنین تفاوت در ضریب شکست هر کدام از این دو ماده ناشی می‌شود. در واقع این تغییر را می‌توان علاوه بر ویژگی‌های الکتریکی، به رفتار اپتیکی آن‌ها نیز نسبت داد. اما قرارگیری این دو ماده در کنار یکدیگر در ساختار دولایه و تطابق مناسب‌تر ضریب شکست لایه‌های متوالی می‌تواند بازتاب نور در فصل مشترک‌ها را کاهش داده و در نتیجه سهم بیشتری از تابش ورودی را به سمت لایه جاذب پروسکایتی هدایت کند. کاهش اتلاف نوری ناشی از بازتاب، موجب افزایش شار فوتون‌های جذب‌شده در لایه پروسکایت و در نتیجه افزایش تولید زوج‌های الکترون-حفره شود.

افزایش جذب نوری در لایه فعال مستقیماً با تولید جریان نوری ارتباط دارد و می‌تواند به افزایش چگالی جریان اتصال کوتاه منجر شود. از آنجا که بازده تبدیل توان سلول متاثر از جریان اتصال کوتاه است لذا این تغییر منجر به افزایش بازده سلول نیز شده است.

جدول ۳: پارامترهای عملکردی سلول خورشیدی پروسکایتی با دولایه انتقال دهنده الکترونZnO/TiO_2

۱۹/۴۱	۸۴/۹۷	۲۰/۳۹	۱/۱۲	سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار (ITO/TiO_2/Perovskite/Spiro-OMeTAD/Au)
۱۷/۵۶	۸۵/۶۷	۱۸/۳۲	۱/۱۲	سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار (ITO/ZnO/Perovskite/Spiro-OMeTAD/Au)
۱۹/۹۴	۸۶/۸۴	۲۰/۵۱	۱/۱۲	سلول خورشیدی پروسکایتی با ساختار (ITO/ZnO/TiO_2/Perovskite/Spiro-OMeTAD/Au)

۵. نتیجه‌گیری

در این مطالعه، اثر استفاده از ساختار دولایه انتقال‌دهنده الکترون متشکل از ZnO/TiO_2 بر عملکرد سلول خورشیدی پروسکایتی با استفاده از شبیه‌سازی عددی بررسی شد. به‌منظور ارزیابی اثر آرایش دولایه، عملکرد این ساختار با دو ساختار مرجع دارای لایه انتقال‌دهنده الکترون منفرد، شامل TiO_2 وZnO ، مقایسه گردید. نتایج نشان داد که استفاده هم‌زمان از TiO_2 و ZnO می‌تواند با ایجاد شرایط مناسب‌تر برای انتقال و استخراج الکترون‌ها، عملکرد الکتریکی سلول را بهبود دهد. علاوه بر این، بررسی ویژگی‌های اپتیکی ساختارها نشان داد که آرایش دولایه می‌تواند رفتار نور در فصل مشترک‌های متوالی را تحت تأثیر قرار داده و با کاهش بخشی از اتلاف نوری ناشی از بازتاب، میزان نور ورودی به لایه جاذب پروسکایتی را افزایش دهد. در نتیجه، افزایش جذب نوری در لایه فعال، شرایط مناسب‌تری را برای تولید حامل‌های نوری فراهم کرده و به بهبود چگالی جریان و عملکرد فوتوولتائیک سلول کمک می‌کند.

منابع

Amar, H., Amir, M., Ghodbane, H., Babes, B., Kateb, M., Zidane, M. A., & Rauane, A. (2021). Electrical characteristics study of heterojunction solar cells CdS/CIGS. *Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics*, *24*(04), 457-465 .

Chattopadhyay, S., Huang, Y.-F., Jen, Y.-J., Ganguly, A., Chen, K., & Chen, L. (2010). Anti-reflecting and photonic nanostructures. *Materials Science and Engineering: R: Reports*, *69*(1-3), 1-35 .

Chauhan, A. K., Kumar, P., & Sharma, S. N. (2024). Perovskite solar cells: Past, present, and future. In *Photovoltaics Beyond Silicon* (pp. 113-163). Elsevier

Gan, Y., Qiu, G., Qin, B., Bi, X., Liu, Y., Nie, G., Ning, W., & Yang, R. (2023). Numerical analysis of stable (FAPbI3) 0.85 (MAPbBr3) 0.15-based perovskite solar cell with TiO2/ZnO double electron layer. *Nanomaterials*, *13*(8), 1313 .

Gao, Y., Wu, Y., Liu, Y., Chen, C., Shen, X., Bai, X., Shi, Z., Yu, W. W., Dai, Q., & Zhang, Y. (2019). Improved Interface Charge Extraction by Double Electron Transport Layers for High‐Efficient Planar Perovskite Solar Cells. *Solar RRL*, *3*(12), 1900314 .

Hima, A., Lakhdar, N., Benhaoua, B., Saadoune, A., Kemerchou, I., & Rogti, F. (2019). An optimized perovskite solar cell designs for high conversion efficiency. *Superlattices and Microstructures*, *129*, 240-246 .

Ke, W., Fang, G., Liu, Q., Xiong, L., Qin, P., Tao, H., Wang, J., Lei, H., Li, B., & Wan, J. (2015). Low-temperature solution-processed tin oxide as an alternative electron transporting layer for efficient perovskite solar cells .*Journal of the American Chemical Society*, *137*(21), 6730-6733 .

Mukametkali, T., Ilyassov, B., Aimukhanov, A., Serikov, T., Baltabekov, A., Aldasheva, L., & Zeinidenov, A. (2023). Effect of the TiO2 electron transport layer thickness on charge transfer processes in perovskite solar cells. *Physica B: Condensed Matter*, 414784 .

Qiu, C., Wu, Y., Song, J., Wang, W., & Li, Z. (2022). Efficient Planar Perovskite Solar Cells with ZnO Electron Transport Layer. *Coatings*, *12*(12), 1981. https://www.mdpi.com/2079-6412 ۱۹۸۱/۱۲/۱۲/

Qiu, W., Buffière, M., Brammertz, G., Paetzold, U. W., Froyen, L., Heremans, P., & Cheyns, D. (2015). High efficiency perovskite solar cells using a PCBM/ZnO double electron transport layer and a short air-aging step. *Organic Electronics*, *26* ,30-35 .

Wang, D., Wu, C., Luo, W., Guo, X., Qu, B., Xiao, L., & Chen, Z. (2018). ZnO/SnO2 double electron transport layer guides improved open circuit voltage for highly efficient CH3NH3PbI3-based planar perovskite solar cells. *ACS Applied Energy Materials*, *1*(5), 2215-2221 .

Wu, C., Huang, Z., He, Y., Luo, W., Ting, H., Li, T., Sun, W., Zhang, Q., Chen, Z., & Xiao, L. (2017). TiO2/SnOxCly double layer for highly efficient planar perovskite solar cells. *Organic Electronics*, *50*, 485-490 .

Zhang, H., Ji, X ,.Yao, H., Fan, Q., Yu, B., & Li, J. (2022). Review on efficiency improvement effort of perovskite solar cell. *Solar Energy*, *233*, 421-434 .

Zhou, L., Guo, X., Lin, Z., Ma, J., Su, J., Hu, Z., Zhang, C., Liu, S. F., Chang, J., & Hao, Y. (2019). Interface engineering of low temperature processed all-inorganic CsPbI2Br perovskite solar cells toward PCE exceeding 14%. *Nano Energy*, *60*, 583-590 .

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

چارچوب یادگیری ماشین هدایت‌شده با فیزیک برای پیش‌بینی اختلاف فرکانسی و انتخاب تطبیقی نظریه تیرهای تابعی‌مدرج

احمدرضا فارسی[1] (نویسنده مسئول)، حمیدرضا معتمدزاده[2]

[1] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران؛
ahmadreza13811471@stu.ardakan.ac.ir

[2] استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران؛
moetamedzadeh@ardakan.ac.ir

چکیده

انتخاب نظریه مناسب تیر در تحلیل ارتعاشی معمولاً بر پایه معیارهای هندسی ثابت انجام می‌شود، در حالی که اثر هم‌زمان نسبت ضخامت به طول، شماره مود، شرایط مرزی و گرادیان خواص ماده می‌تواند مرز اعتبار نظریه اویلر-برنولی را به‌طور قابل‌توجهی جابه‌جا کند. در این پژوهش، یک چارچوب یادگیری ماشین هدایت‌شده با فیزیک برای پیش‌بینی پیوسته اختلاف فرکانس طبیعی میان نظریه‌های اویلر-برنولی و تیموشنکو در تیرهای تابعی‌مدرج ارائه شده است. خواص مؤثر مقطع با انتگرال‌گیری پیوسته در راستای ضخامت و با درنظرگرفتن جابه‌جایی محور خنثی الاستیک محاسبه شد و حل نظریه تیموشنکو با استفاده از روش فضای حالت برای چهار نوع شرط مرزی توسعه یافت. اعتبارسنجی مستقل حل‌گر با مدل پیوسته لایه‌ای هشت‌گرهی در آباکوس، در ۱۵ مقایسه مودال، اختلاف متوسط ٪۰٫۲۶ و بیشینه اختلاف ٪۱٫۰۷۸ را نشان داد. سپس دو مجموعه مستقل سوبول شامل ۸۱۹۲ نمونه برای آموزش و ۲۰۴۸ نمونه برای آزمون تولید شد. از میان سه مدل پرسپترون چندلایه، جنگل تصادفی و تقویت گرادیانی افراطی، مدل تقویت گرادیانی افراطی بر اساس اعتبارسنجی متقابل پنج‌بخشی انتخاب شد. این مدل روی مجموعه آزمون مستقل به و میانگین قدر مطلق خطای ۱٫۸۶۲ نقطه‌درصد دست یافت. در تلرانس مهندسی ٪۵، دقت انتخاب نظریه ٪۹۹٫۳۲، نرخ منفی کاذب ٪۰٫۲۳۷ و نرخ مثبت کاذب ٪۲٫۷۵۵ به دست آمد. تحلیل شاپ نشان داد که نسبت h/L و شماره مود، مهم‌ترین متغیرهای اثرگذار بر اختلاف دو نظریه هستند. همچنین، پارامتر فیزیکی مودال همبستگی اسپیرمن ۰٫۹۸۳ با اختلاف میان نظریه‌های اویلر-برنولی و تیموشنکو نشان داد. زمان میانه پیش‌بینی تک‌نمونه‌ای مدل ۰٫۳۰۶ میلی‌ثانیه بود که در مقایسه با حل مستقیم فیزیکی، شتابی حدود ۴۷ برابر ایجاد کرد. نتایج نشان می‌دهد چارچوب پیشنهادی می‌تواند با

حفظ دقت مناسب، انتخاب نظریه تیر را به‌صورت تطبیقی و متناسب با تلرانس مهندسی انجام دهد و از به‌کارگیری غیرضروری مدل‌های پیچیده‌تر جلوگیری کند.

واژه‌های کلیدی

تیر تابعی‌مدرج، اویلر–برنولی، تیموشنکو، تقویت گرادیانی افراطی، انتخاب تطبیقی نظریه

۱. مقدمه

تیرهای ساخته‌شده از مواد تابعی‌مدرج به دلیل تغییر پیوسته خواص مکانیکی در راستای ضخامت، در سازه‌های هوافضایی، توربین‌ها و سامانه‌های حرارتی–مکانیکی کاربرد گسترده‌ای دارند .(Suresh & Mortensen, 1998)تحلیل ارتعاش آزاد این تیرها معمولاً با دو نظریه بنیادی انجام می‌شود : نظریه اویلر–برنولی که تغییرشکل برشی عرضی و اینرسی دورانی را نادیده می‌گیرد و برای تیرهای لاغر ساده و کم‌هزینه است، و نظریه تیموشنکو که این دو اثر را در مدل وارد می‌کند و در تیرهای ضخیم‌تر و مودهای بالاتر توصیف دقیق‌تری ارائه می‌دهد .بنابراین انتخاب نظریه مناسب مستقیماً بر دقت پیش‌بینی فرکانس‌های طبیعی، کنترل تشدید و ارزیابی ایمنی سازه اثر می‌گذارد.

تفاوت میان این دو نظریه صرفاً یک موضوع نظری نیست .با افزایش ضخامت نسبی یا شماره مود، طول موج ارتعاشی کاهش می‌یابد و سهم تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی افزایش پیدا می‌کند؛ در نتیجه اختلاف فرکانس پیش‌بینی‌شده توسط اویلر–برنولی و تیموشنکو می‌تواند به‌طور محسوسی افزایش یابد .شرایط مرزی سخت‌تر، به‌ویژه حالت گیردار–گیردار، نیز به علت تمرکز بیشتر خمیدگی و برش در نزدیکی تکیه‌گاه‌ها می‌تواند این اختلاف را تشدید کند .ازاین‌رو یک معیار صرفاً هندسی قادر نیست همه عوامل مؤثر بر مرز اعتبار نظریه ساده‌تر را پوشش دهد .این حساسیت هم‌زمان به ضخامت، شماره مود و شرایط مرزی در مطالعات تطبیقی نظریه‌های تیر متعددی گزارش شده است (Domagalski, 2021; Stempin & Sumelka, 2021).

پیچیدگی انتخاب نظریه در تیرهای تابعی‌مدرج بیشتر است، زیرا مدول الاستیسیته، چگالی و در نتیجه سختی خمشی، سختی برشی و اینرسی جرمی در راستای ضخامت یکنواخت نیستند .این توزیع نامتقارن می‌تواند محور خنثی الاستیک را از صفحه میانی هندسی جابه‌جا کند و پاسخ دینامیکی را تغییر دهد .بنابراین مرز اعتبار یک نظریه نه فقط به هندسه، بلکه به شماره مود، شرایط مرزی و شاخص گرادیان ماده نیز وابسته است و باید در یک فضای پارامتری چندمتغیره بررسی شود .پژوهش‌های پیشین این موضوع را برای تیرهای تابعی‌مدرج با هندسه‌ها و شرایط بارگذاری گوناگون، از جمله تیرهای دوار و مخروطی و تیرهای متخلخل، بررسی کرده‌اند .(Özdemir, 2022; Taima et al., 2023; Kaptan & Ozkol, 2026)

در عمل مهندسی، انتخاب میان دو نظریه اغلب با یک قاعده سرانگشتی مبتنی بر نسبت ضخامت به طول انجام می‌شود؛ برای مثال در برخی کاربردها فرض می‌شود اگر h/L کوچک‌تر از یک حد ثابت باشد، نظریه اویلر–برنولی کافی است .این قاعده سریع است، اما ماهیت دینامیکی مسئله را به یک آستانه هندسی فرو می‌کاهد .یک تیر ممکن است از نظر هندسی لاغر باشد ولی در مودهای بالاتر یا تحت شرایط مرزی سخت، اختلاف قابل‌توجهی میان دو نظریه نشان دهد .در مقابل، استفاده همیشگی از نظریه تیموشنکو نیز می‌تواند هزینه محاسباتی غیرضروری ایجاد کند .مسئله اصلی این پژوهش تبدیل این تصمیم تجربی به یک تصمیم کمی، فیزیک‌محور و قابل تنظیم بر اساس تلرانس مهندسی است.

۱/۱. پیشینه یادگیری ماشین و شکاف پژوهشی

در سال‌های اخیر، مدل‌های یادگیری ماشین به‌عنوان جانشین محاسباتی در دینامیک سازه به‌کار گرفته شده‌اند .شبکه‌های عصبی (Çelik et al., 2024)، جنگل تصادفی (Breiman, 2001)، ماشین بردار پشتیبان و تقویت گرادیانی افراطی (Chen & Guestrin, 2016) برای پیش‌بینی مستقیم فرکانس طبیعی یا پاسخ دینامیکی از روی پارامترهای سازه استفاده شده‌اند .(Das, 2023; Hashemi et al., 2023)در کنار این رویکردها، روش‌های شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک[1] برای حل مستقیم معادلات حاکم و روش‌های رگرسیون نمادین برای استخراج روابط قابل‌تفسیر نیز توسعه یافته‌اند (Bazmara et al., 2023; Kapoor et al., 2024; Murari et al., 2024).

با وجود موفقیت مطالعات پیشین، بخش بزرگی از کاربردهای یادگیری ماشین در دینامیک سازه، نظریه فیزیکی را از پیش ثابت فرض می‌کنند و مدل داده‌محور صرفاً به‌عنوان جانشین حل‌گر همان نظریه به کار می‌رود .در مقابل، پژوهش حاضر یادگیری ماشین را برای »تصمیم پیش از تحلیل «به کار می‌گیرد :به‌جای پیش‌بینی مستقیم پاسخ سازه تحت یک نظریه از پیش انتخاب‌شده، اختلاف نسبی میان دو نظریه رقیب پیش‌بینی می‌شود تا مشخص شود آیا نظریه ساده‌تر برای یک پیکربندی مشخص کافی است یا استفاده از نظریه مرتبه بالاتر ضرورت دارد .این تغییر در متغیر هدف، شکاف میان تحلیل تطبیقی نظریه‌ها و مدل‌سازی جانشین را هدف قرار می‌دهد.

هدف این پژوهش توسعه یک چارچوب هدایت‌شده با فیزیک[2] برای پیش‌بینی پیوسته اختلاف فرکانسی اویلر–برنولی و تیموشنکو در فضای طراحی چندمتغیره است .نوآوری اصلی، جابه‌جایی هدف یادگیری از »پیش‌بینی پاسخ یک نظریه از پیش انتخاب‌شده «به »پیش‌بینی اختلاف میان دو مدل فیزیکی «است .علاوه بر مدل جانشین، یک پارامتر فیزیکی ترکیبی $\beta_n h$ نیز از نتایج تفسیرپذیری استخراج می‌شود تا رابطه میان لاغری، طول موج مودال و شکست تدریجی فرضیات اویلر–برنولی روشن‌تر شود.

برای تولید داده‌های آموزشی معتبر، حل‌گرهای فیزیکی مستقل برای هر دو نظریه به کار گرفته می‌شوند و پاسخ تیموشنکو برای شرایط مرزی مختلف مستقیماً از فرمول‌بندی فضای حالت استخراج می‌شود .اگرچه حل یک پیکربندی منفرد هزینه بسیار بالایی ندارد، تکرار این محاسبات در مطالعات پارامتری بزرگ، غربالگری طراحی یا حلقه‌های بهینه‌سازی می‌تواند هزینه تجمعی قابل‌توجهی ایجاد کند؛ ازاین‌رو یک مدل جانشین سریع، در صورت حفظ دقت تصمیم‌گیری، مزیت عملی خواهد داشت


.

۲. مبانی نظری و روش تحقیق

دامنه مطالعه حاضر به ارتعاش آزاد، خطی و بدون میرایی تیرهای یکنواخت با مقطع مستطیلی و خواص تابعی‌مدرج در راستای ضخامت محدود است .شکل مقطع و ضریب تصحیح برش ثابت در نظر گرفته شده‌اند و نتایج باید در محدوده فضای پارامتری بررسی‌شده تفسیر شوند .فرمول‌بندی تیموشنکو تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی را لحاظ می‌کند، اما کوپل کامل دینامیکی محوری–خمشی ناشی از عدم انطباق مرکز جرم و محور خنثی الاستیک را به‌صورت صریح حل نمی‌کند.

[1]Physics-Informed Neural Networks (PINNs)

[2]Physics-guided



شکل ۱. روند کلی چارچوب پیشنهادی از تعریف فضای فیزیکی و توسعه حل‌گرهای نظری تا تولید داده، اعتبارسنجی مدل‌های یادگیری ماشین و انتخاب تطبیقی نظریه تیر.

۱/۲. توزیع خواص ماده و محور خنثی الاستیک

برای تیر تابعی‌مدرج با ضخامت h، خواص ماده در راستای مختصه zو در بازه h/2− تا h/2به‌صورت پیوسته تغییر می‌کنند .متغیر بدون‌بعد ضخامت در بازه صفر تا یک تعریف شده و کسر حجمی فاز بالایی با یک قانون توانی کنترل‌شده توسط شاخص kمدل می‌شود .این شاخص شدت گرادیان خواص ماده را تعیین می‌کند و مبنای محاسبه خواص مؤثر مقطع است.

$$V_c(z) = \left(\frac{z}{h} + \frac{1}{2}\right)^k \tag{1}$$

مدول الاستیسیته و چگالی از قانون مخلوط خطی دو ماده مرجع محاسبه می‌شوند .در حل‌گر نهایی، ماده مرجع پایین با E=70 GPaو ρ=2700 kg/m³ و ماده مرجع بالا با E=200 GPaو ρ=7800 kg/m³در نظر گرفته شده و ضریب پواسون برابر 0.3ثابت فرض شده است .از آنجا که این مجموعه خواص در محاسبات و تولید داده‌های آموزشی به‌کار رفته است، در این مقاله از نسبت‌دادن آن‌ها به یک جفت ماده واقعی مشخص خودداری می‌شود و نتایج صرفاً برای همین مجموعه خواص مرجع تفسیر می‌شوند

.

$$E(z) = E_m + [E_c - E_m]V_c(z) \quad , \quad \rho(z) = \rho_m + [\rho_c - \rho_m]V_c(z) \tag{2}$$

به دلیل نامتقارن بودن توزیع خواص، محور خنثی الاستیک لزوماً با صفحه میانی هندسی منطبق نیست .بنابراین مکان محور خنثی از ممان اول سختی محاسبه می‌شود و سپس خواص خمشی و جرمی مقطع نسبت به این محور بازنویسی می‌شوند .این جابه‌جایی برای تیرهای تابعی‌مدرج اهمیت دارد، زیرا استفاده مستقیم از صفحه میانی هندسی می‌تواند در محاسبه فرکانس طبیعی و مقایسه دو نظریه خطا ایجاد کند.

$$z_0 = \frac{\int E(z) z \, dA}{\int E(z) \, dA} \tag{3}$$

خواص مؤثر مقطع حول محور خنثی الاستیک با انتگرال‌گیری گاوس–لژاندر مرتبه 128محاسبه می‌شوند و ضریب تصحیح برش برای مقطع مستطیلی برابر 5/6در نظر گرفته شده است .(Cowper, 1966; Stephen, 1997)علاوه بر این، به علت امکان عدم انطباق مرکز جرم و محور خنثی در توزیع‌های نامتقارن، ممان اول جرمی نسبت به محور خنثی در تمام پیکربندی‌ها پایش می‌شود .این پایش برای شناسایی حالت‌هایی است که در آن‌ها کوپل محوری–خمشی می‌تواند قابل‌چشم‌پوشی نباشد و مدل کاهش‌یافته نیاز به توسعه داشته باشد.

$$\begin{aligned} EI_0 &= \int E(z)(z-z_0)^2\,dA \\ GA_0 &= \frac{5}{6}\int G(z)\,dA \\ m_0 &= \int \rho(z)\,dA \\ m_2 &= \int \rho(z)(z-z_0)^2\,dA \end{aligned} \tag{4}$$

۲٫۲. نظریه اویلر-برنولی و نظریه تیموشنکو

برای ارتعاش آزاد بدون میرایی، معادله حاکم اویلر–برنولی برای تیر منشوری به صورت زیر نوشته می‌شود .پاسخ هارمونیک منجر به فرکانس‌هایی می‌شود که ریشه‌های مشخصه آنها به شرط مرزی وابسته‌اند .(Han et al., 1999; Luo et al., 2022)

$$EI_0\frac{\partial^4 w}{\partial x^4} + m_0\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0 \tag{5}$$

$$\omega_n^{EBT} = \left(\frac{\beta_n}{L}\right)^2\sqrt{\frac{EI_0}{m_0}} \tag{6}$$

تیموشنکو با معرفی دوران مستقل مقطع φ(x,t)، تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی را وارد می‌کند .فرم حاکم مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر است :(Timoshenko, 1921)

$$m_0\ddot{w} - GA_0(w'' - \phi') = 0 \tag{7}$$

$$m_2\ddot{\phi} - EI_0\phi'' - GA_0(w' - \phi) = 0 \tag{8}$$

برای شرط ساده–ساده، پاسخ بسته شاخه خمشی به‌عنوان کنترل مستقل پیاده‌سازی استفاده می‌شود .برای شرایط گیردار–گیردار، گیردار–آزاد و آزاد–آزاد، دستگاه تیموشنکو به فرم فضای حالت تبدیل و ماتریس انتقال از نمای ماتریسی محاسبه می‌شود (Moallemi-Oreh & Karkon, 2013)؛ سپس فرکانس‌های طبیعی مستقیماً از ریشه‌های دترمینان مشخصه وابسته به شرط مرزی استخراج می‌شوند .در حالت آزاد–آزاد، مودهای جسم صلب پیش از شماره‌گذاری حذف شده و n=1به نخستین مود خمشی غیرصفر اشاره دارد .این رویکرد از جایگذاری نامناسب ریشه‌های مشخصه اویلر–برنولی در مدل تیموشنکو جلوگیری می‌کند.

۲٫۳. تعریف اختلاف مدل و قاعده انتخاب نظریه

متغیر هدف، درصد اختلاف نسبی فرکانس طبیعی میان دو نظریه است که نسبت به پاسخ تیموشنکو تعریف می‌شود .در این پژوهش، تیموشنکو یک مدل مرجع یک‌بعدی با مرتبه فیزیکی بالاتر است و نباید به‌عنوان »حقیقت مطلق «الاستیسیته دوبعدی یا سه‌بعدی تفسیر شود .هدف از این تعریف، سنجش مستقیم شکست تدریجی فرضیات نظریه ساده‌تر در فضای طراحی و تبدیل آن به یک کمیت مناسب برای یادگیری ماشین است.

$$e_n = \frac{|f_n^{EBT} - f_n^{TBT}|}{f_n^{TBT}} \times 100\% \quad (9)$$

پس از پیش‌بینی e_n، کاربر می‌تواند تلرانس مهندسی موردنیاز را تعیین کند .اگر اختلاف پیش‌بینی‌شده کمتر یا مساوی تلرانس باشد، اویلر–برنولی برای آن پیکربندی کافی تلقی می‌شود؛ در غیر این صورت استفاده از تیموشنکو توصیه می‌شود .مزیت این تعریف آن است که تصمیم انتخاب نظریه به یک آستانه هندسی ثابت وابسته نیست و سطح دقت موردنیاز هر کاربرد مستقیماً در تصمیم نهایی وارد می‌شود.

$$\mathcal{T} = \begin{cases} \text{EBT}, & \hat{e}_n \le e_{tol} \\ \text{TBT}, & \hat{e}_n > e_{tol} \end{cases} \quad (10)$$

۲٫۴. فضای طراحی، نمونه‌گیری و جداسازی داده‌ها

جدول ۱ -فضای فیزیکی و نگاشت ویژگی‌ها به ورودی یادگیری ماشین.

گروه	پارامتر	دامنه	نوع	بعد رمزگذاری
هندسه	h/L	0.01 تا 0.20	پیوسته	1
دینامیک	n	1 تا 10	گسسته	1
ماده	k	0 تا 10	پیوسته	1
شرایط مرزی	شرط مرزی	ساده–ساده ,گیردار–گیردار ,گیردار–آزاد ,آزاد–آزاد	یک‌ازچند[3]	4

فضای فیزیکی چهاربعدی با دنباله سوبول شبه‌تصادفی کم‌اختلاف نمونه‌برداری شد)سوبول .(1967 ,برخلاف نسخه‌های اولیه روش، تعداد نمونه‌ها به توان دو انتخاب شد تا خواص توازن دنباله حفظ شود .مجموعه آموزش شامل 8192 نمونه با بذر[4]42= و مجموعه آزمون مستقل شامل 2048 نمونه با بذر2026= بود .دو طراحی مستقل هیچ نقطه مشترک دقیقی نداشتند .شرایط مرزی پس از نمونه‌گیری به چهار ستون دودویی تبدیل شد و بردار نهایی ورودی هفت‌بعدی شکل گرفت.

[3]One-Hot Encoding
[4]seed

دو مجموعه آموزش و آزمون با بذرهای مستقل تولید شده‌اند و نقطه مشترک دقیقی میان آن‌ها وجود ندارد؛ بااین‌حال هر دو مجموعه در همان دامنه پارامتری تعریف‌شده قرار دارند .بنابراین ارزیابی مجموعه آزمون، توانایی تعمیم درون‌دامنه‌ای و میان‌یابی مدل را می‌سنجد و نباید به‌عنوان آزمون برون‌یابی به مواد، هندسه‌ها یا بازه‌های پارامتری خارج از فضای آموزش تفسیر شود.

۲٫۵. مدل‌های یادگیری ماشین و پروتکل ضد نشت

جدول ۲-ساختار مدل‌های رگرسیون ارزیابی‌شده.

مدل	ساختار اصلی	تنظیمات
پرسپترون چندلایه	32–64، یک‌سوساز خطی[۵]	استانداردساز[۶] فقط برای h/L، n و k؛ توقف زودهنگام[۷]
جنگل تصادفی	500 درخت، بیشینه عمق[۸]=20	کمینه نمونه برگ[۹]=4
تقویت گرادیانی افراطی	1000 درخت، بیشینه عمق=8	نرخ یادگیری [۱۰]=0.05 ، زیرنمونه [۱۱]=0.8

پیش‌پردازش پرسپترون چندلایه درون خط لوله پردازش [۱] انجام شد تا میانگین و انحراف معیار فقط از بخش [۱] آموزشی محاسبه شود .برای جنگل تصادفی و تقویت گرادیانی افراطی از مقادیر فیزیکی بدون مقیاس‌گذاری استفاده شد .هایپرپارامترها بر اساس آزمایش‌های مقدماتی ثابت شدند و در این نسخه ادعای بهینه‌سازی بیزی [۱] مطرح نمی‌شود .انتخاب معماری نهایی صرفاً با کمترین ریشه میانگین مربعات خطا [۱] در اعتبارسنجی متقابل پنج‌بخشی مجموعه آموزش انجام شد .تنها پس از تثبیت انتخاب مدل، مجموعه آزمون مستقل برای یک ارزیابی نهایی بارگذاری و استفاده شد.

معیارهای رگرسیون شامل R^2، ریشه میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا، صدک 95 و بیشینه خطای مطلق بودند .برای مسئله تصمیم‌گیری نظریه نیز[۱۲]دقت [۱]، نرخ منفی کاذب [۱]، نرخ[۱۳] مثبت کاذب [۱]، یادآوری [۱]، دقت مثبت [۲] و ویژگی [۲] در تلرانس‌های 2، 5 و 10 درصد محاسبه شدند .در این کاربرد، نرخ منفی کاذب اهمیت ویژه دارد زیرا نشان‌دهنده انتخاب نادرست اویلر–برنولی در حالتی است که اختلاف واقعی از تلرانس فراتر رفته است.

میانگین و انحراف معیار معیارهای اعتبارسنجی متقابل به‌عنوان شاخص پایداری انتخاب مدل گزارش می‌شوند و به‌معنای عدم‌قطعیت پیش‌بینی برای یک نمونه منفرد نیستند .انتخاب مدل نهایی فقط بر اساس عملکرد مجموعه آموزش انجام شده و مجموعه آزمون مستقل پس از تثبیت مدل برای ارزیابی نهایی استفاده می‌شود .همچنین تحلیل شاپ (Lundberg & Lee, 2017)صرفاً تفسیر پسینی رفتار مدل جانشین را فراهم می‌کند؛ هم‌خوانی آن با مکانیک تیر برای ارزیابی سازگاری فیزیکی مفید است، اما به‌تنهایی رابطه علّی را اثبات نمی‌کند و جایگزین اعتبارسنجی حل‌گر فیزیکی نیست .


۲٫۶. اعتبارسنجی مستقل حل‌گر با مدل پیوسته آباکوس

[5] Rectified Linear Unit (ReLU)
[6] StandardScaler
[7] Early Stopping
[8] max_depth
[9] min_samples_leaf
[10] learning_rate
[11] subsample
[12] Pipeline
[13] fold

[1] Bayesian Optimization 4
[1] Root Mean Squared Error (RMSE) 5
[1] Accuracy 6
[1] False Negative Rate (FNR) 7
[1] False Positive Rate (FPR) 8
[1] Recall 9
[2] Precision 0
[2] Specificity 1

برای ارزیابی مستقل موتور فیزیکی[2] یک مدل دوبعدی تنش صفحه‌ای [2] با المان[3] هشت‌گرهی در آباکوس استاندارد [2] ساخته شد .ضخامت به لایه‌های مادی تقسیم و خواص هر لایه از میانگین تحلیلی قانون توانی در همان لایه محاسبه شد .در مدل مرجع 40 لایه و 200 تقسیم طولی به کار رفت .برای شرط ساده–ساده، جابه‌جایی عرضی در دو انتها بسته شد ولی برای جلوگیری از ایجاد قید محوری مصنوعی، تنها یک نقطه در انتهای چپ در راستای محوری مقید شد .در آزاد–آزاد هیچ قیدی اعمال نشد و مودهای جسم‌صلب پیش از شماره‌گذاری مودهای خمشی کنار گذاشته شدند.

در هر پیکربندی اعتبارسنجی، سه مود خمشی نخست از مدل پیوسته استخراج و با پاسخ حل‌گر یک‌بعدی مقایسه شدند .اهمیت این مقایسه در آن است که مدل پیوسته لایه‌ای اثرات دوبعدی و کوپلینگ‌های ناشی از توزیع نامتقارن سختی و جرم را به‌طور طبیعی در خود نگه می‌دارد، در حالی که حل‌گر تیموشنکو یک مدل کاهش‌یافته حول محور خنثی الاستیک است .بنابراین این مرحله دامنه‌ای را مشخص می‌کند که در آن استفاده از حل‌گر کاهش‌یافته برای تولید داده آموزشی قابل اتکا است.



شکل ۲. مقایسه اختلاف نسبی فرکانس سه مود خمشی نخست میان حل‌گر فضای حالت تیموشنکو و مدل پیوسته دوبعدی آباکوس برای پنج پیکربندی اعتبارسنجی.

۳. نتایج و بحث

۳/۱. اعتبارسنجی و حساسیت عددی

[2] Plane Stress [2] [2] Abaqus/Standard [3]

جدول ۳-خلاصه اختلاف حل‌گر تیموشنکو و مدل پیوسته هشت‌گرهی.

شرط مرزی	h/L	k	اختلاف مودهای (1/2/3٪)	بیشینه)٪(
گیردار–گیردار	0.15	5.0	0.540 / 0.918 / 1.078	1.078
گیردار–آزاد	0.10	1.0	0.125 / 0.191 / 0.293	0.293
آزاد–آزاد	0.10	2.0	0.028 / 0.078 / 0.132	0.132
ساده–ساده	0.05	1.0	0.018 / 0.040 / 0.076	0.076
ساده–ساده	0.15	2.0	0.047 / 0.132 / 0.206	0.206

در مجموع 15 مقایسه انجام شد .میانگین اختلاف نسبی ٪۰٫۲۶۰ و بیشینه اختلاف ٪۱٫۰۷۸ بود .بیشینه اختلاف در حالت گیردار–گیردار با h/L=0.15، k=5 و مود سوم رخ داد .این رفتار با افزایش نقش اثرات دوبعدی، تغییرشکل برشی و تفاوت میان مدل کاهش‌یافته یک‌بعدی و مدل پیوسته در پیکربندی ضخیم و مقید سازگار است.

مقایسه ترکیبی شبکه 20 لایه100/ تقسیم طولی با مدل 40 لایه200/ تقسیم طولی نشان داد بیشینه تغییر فرکانس تنها ٪۰٫۰۳۸۵ است .بنابراین تنظیم 40/200 برای تحلیل‌های اعتبارسنجی از نظر عدد کافی و محافظه‌کارانه ارزیابی شد .این بررسی حساسیت ترکیبی است و به معنای تفکیک کامل سهم تعداد لایه و اندازه مش نیست.

در کل فضای طراحی، اختلاف دو نظریه با افزایش ضخامت نسبی و شماره مود روند افزایشی مشخصی نشان می‌دهد .این رفتار با مکانیک مسئله سازگار است، زیرا در مودهای بالاتر و تیرهای ضخیم‌تر سهم تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی افزایش می‌یابد .در نواحی انتهایی فضای طراحی، اختلاف می‌تواند بسیار بزرگ‌تر از مقادیر مشاهده‌شده در مجموعه محدود اعتبارسنجی آباکوس باشد؛ ازاین‌رو تیموشنکو در این مطالعه همچنان »مدل مرجع کاهش‌یافته «است و نه پاسخ دقیق الاستیسیته پیوسته.

۳٫۲. عملکرد مدل‌های رگرسیون

جدول ٤- عملکرد اعتبارسنجی متقابل پنج‌بخشی روی مجموعه آموزش.

مدل	اعتبارسنجی متقابل R^2	اعتبارسنجی متقابل ریشه میانگین مربعات خطا	اعتبارسنجی متقابل میانگین قدر مطلق خطا
تقویت گرادیانی افراطی	0.9924 ± 0.0018	5.945 ± 0.687	2.065 ± 0.147
جنگل تصادفی	0.9889 ± 0.0016	7.241 ± 0.563	3.387 ± 0.202
پرسپترون چندلایه	0.9859 ± 0.0023	8.128 ± 0.711	3.411 ± 0.374

تقویت گرادیانی افراطی با کمترین ریشه میانگین مربعات خطا اعتبارسنجی متقابل انتخاب شد .روی مجموعه آزمون مستقل، R^2=0.9916، ریشه میانگین مربعات خطا6.255= نقطه‌درصد، میانگین قدر مطلق خطا1.862= نقطه‌درصد و میانه خطای مطلق 0.347 نقطه‌درصد به دست آمد .نزدیکی عملکرد اعتبارسنجی متقابل [۲] و آزمون [۲] نشان می‌دهد افت عمومی‌سازی عمده‌ای رخ نداده است.

با این حال، صدک 95 خطای مطلق 7.989 و بیشینه خطای مطلق 95.905 نقطه‌درصد بود .خطاهای بزرگ عمدتاً در نقاط انتهایی فضای طراحی شامل مودهای بسیار بالا و h/L نزدیک حد بالای 0.20 ظاهر شدند .ازاین‌رو مدل را نباید دارای دقت یکنواخت در سراسر دامنه دانست؛ مزیت اصلی آن در تصمیم‌گیری آستانه‌ای پایدار و دقیق نمایان می‌شود.


۳٫۳. انتخاب تطبیقی نظریه در تلرانس‌های مهندسی

جدول ۵- مقایسه تصمیم‌گیری نظریه روی مجموعه آزمون مستقل.

تلرانس (٪)	روش	دقت) ٪(	نرخ منفی کاذب (٪)	نرخ مثبت کاذب (٪)	منفی کاذب	مثبت کاذب
2	خط مبنای محافظه‌کارانه h/L≥0.02	91.75	2.005	65.025	37	132
2	تقویت گرادیانی افراطی	99.22	0.379	4.433	7	9
5	خط مبنای محافظه‌کارانه h/L≥0.02	85.69	1.128	75.482	19	274
5	تقویت گرادیانی افراطی	99.32	0.237	2.755	4	10
10	خط مبنای محافظه‌کارانه h/L≥0.02	77.83	1.247	83.015	19	435
10	تقویت گرادیانی افراطی	98.93	0.459	2.863	7	15

در تلرانس 5 درصد که به‌عنوان سناریوی مرکزی تحلیل در نظر گرفته شد، مدل تقویت گرادیانی افراطی به دقت ٪۹۹٫۳۲، نرخ منفی کاذب ٪۰٫۲۳۷ و نرخ مثبت کاذب 2.755٪ دست یافت .برای مقایسه، یک خط مبنای هندسی محافظه‌کارانه با آستانه h/L=0.02 نیز ارزیابی شد که دقت آن ٪۸۵٫۶۹ و نرخ مثبت کاذب آن ٪۷۵٫۴۸ بود. این مقایسه فقط نسبت به همین آستانه انتخاب‌شده معتبر است و نباید به‌عنوان اثبات برتری مدل یادگیری ماشین نسبت به تمام قواعد هندسی ممکن تفسیر شود. ارزیابی حساسیت نتایج نسبت به چند آستانه هندسی دیگر، به‌ویژه آستانه‌های میانی دامنه، برای یک مقایسه جامع‌تر ضروری است.

[2] Cross-Validation (CV) [4] [2] Test [5]



شکل ۳. مقایسه نرخ‌های منفی کاذب و مثبت کاذب در سه روش تصمیم‌گیری شامل خط مبنای هندسی، معیار فیزیکی مودال و مدل تقویت گرادیانی افراطی در تلرانس مهندسی ۵ درصد.

۳٫۴. تفسیرپذیری شاپ و سازگاری با مکانیک تیر


جدول ٦- اهمیت فیزیکی تجمیع‌شده ورودی‌ها بر اساس شاپ.

ویژگی	میانگین قدرمطلق شاپ
h/L	38.29
شماره مود n	36.51
شرط مرزی	10.22
شاخص تابعی‌مدرج، k	2.78

دو ویژگی h/L و n با فاصله زیاد بیشترین اهمیت را دارند .در نمودار ازدحامی [۲]، مقادیر بزرگ h/L و n عمدتاً دارای شاپ مثبت‌اند؛ یعنی افزایش ضخامت نسبی و افزایش شماره مود، اختلاف اویلر–برنولی–تیموشنکو را بالا می‌برد .این نتیجه مستقیماً با افزایش سهم تغییرشکل برشی و اینرسی دورانی در مودهایی با طول موج کوتاه‌تر سازگار است .شرط مرزی نیز اثر ثانویه اما قابل‌توجه دارد و شاخص ماده k بیشتر نقش تعدیل‌کننده نسبت سختی برشی به خمشی را ایفا می‌کند.

[2] Beeswarm

جهت اثر ویژگی‌ها نیز با انتظار فیزیکی سازگار است :مقادیر بزرگ h/L وn عمدتاً مدل را به سمت اختلاف بیشتر میان دو نظریه سوق می‌دهند .شرط مرزی اثر ثانویه اما معناداری دارد؛ حالت گیردار–گیردار عموماً اثر افزایشی‌تری نشان می‌دهد، در حالی که بعضی شرایط مرزی آزادتر اثر محدودتری دارند .شاخص گرادیان ماده kدر مقایسه با دو متغیر غالب اثر مستقیم کوچک‌تری دارد .این نتایج تفسیر رفتار مدل‌اند و به‌تنهایی نباید به‌عنوان اثبات رابطه علّی میان ورودی‌ها و پاسخ تلقی شوند.



شکل ۴ . نمودار ازدحامی مقادیر شاپ برای مدل نهایی تقویت گرادیانی افراطی؛ موقعیت افقی هر نقطه جهت و شدت اثر ویژگی بر اختلاف پیش‌بینی‌شده میان دو نظریه و رنگ نقاط مقدار نسبی همان ویژگی را نشان می‌دهد.

۳٫۵. پارامتر فیزیکی مودال $\beta_n h$


غلبه هم‌زمان h/L وn نشان می‌دهد که مرز اعتبار اویلر–برنولی باید به نسبت ضخامت به مقیاس طول موج مودال وابسته باشد، نه فقط به لاغری هندسی .بر این اساس، در کنار پارامتر n(h/L)، پارامتر مودال $\beta_n h$بررسی می‌شود .این کمیت ریشه مشخصه وابسته به شرط مرزی و شماره مود را با ضخامت نسبی ترکیب می‌کند و در یک پارامتر فشرده، اثر هندسه، مقیاس مودال و شرط مرزی را هم‌زمان وارد می‌سازد.

$$\chi_\beta = \beta_n h = (\beta_n L)\left(\frac{h}{L}\right) \tag{11}$$

جدول ۷-همبستگی پارامترهای فیزیکی با اختلاف اویلر-برنولی-تیموشنکو در مجموعه آزمون.

پارامتر	اسپیرمن ρ^2	پیرسون r^2 با لگاریتم(1+e)
h/L	0.6647	0.6582
n	0.6841	0.6748
n(h/L)	0.9751	0.8831
$\beta_n h$	0.9828	0.8906
k	0.0313	0.0299

پارامتر $\beta_n h$در مجموعه آزمون مستقل به همبستگی اسپیرمن 0.9828با اختلاف واقعی دو نظریه دست یافت که به‌طور محسوسی بیشتر از همبستگی h/L یا nبه‌تنهایی است .این نتیجه نشان می‌دهد اختلاف نظریه‌ها عمدتاً با یک مقیاس ترکیبی »ضخامت–مود «کنترل می‌شود .برای ساخت یک خط مبنای فیزیکی قابل‌تفسیر، آستانه این پارامتر فقط از داده‌های آموزش و با بیشینه‌کردن دقت متوازن تعیین شد؛ در تلرانس ٪۵ مقدار آستانه تقریباً ۰٫۵۶۳۲ بود و روی مجموعه آزمون مستقل به دقت ٪۹۶٫۷۸، نرخ منفی کاذب ٪۳٫۹۲ و نرخ مثبت کاذب صفر رسید. با وجود این، مدل تقویت گرادیانی افراطی همچنان عملکرد بهتری دارد، زیرا برهم‌کنش‌های غیرخطی و اثر مستقل ماده و شرایط مرزی را نیز مدل می‌کند.



شکل ۵. تغییرات اختلاف نسبی فرکانس میان نظریه‌های اویلر-برنولی و تیموشنکو بر حسب پارامتر مودال در مجموعه آزمون مستقل برای شرایط مرزی مختلف؛ خط عمودی آستانه تجربی استخراج‌شده از داده‌های آموزش در تلرانس ۵ درصد را نشان می‌دهد.

[2] Spearman [7] [2] Pearson [8]

۳٫۶. کارایی محاسباتی

جدول ۸-مقایسه هزینه محاسباتی مدل جانشین و حل مستقیم فیزیکی.

شاخص	مقدار
میانه زمان پیش‌بینی تک‌نمونه یادگیری ماشین	306.1 µs
صدک 95 زمان یادگیری ماشین	630.1 µs
زمان دسته‌ای [۲] به‌ازای هر نمونه	25.98 µs
میانه حل مستقیم فیزیکی	14463.0 µs
صدک 95 حل مستقیم	40238.0 µs
نسبت شتاب میانه	47.25×

زمان میانه پیش‌بینی تک‌نمونه‌ای مدل جانشین حدود 0.306میلی‌ثانیه و زمان میانه حل مستقیم فیزیکی حدود 14.46میلی‌ثانیه بود؛ در نتیجه شتاب میانه نزدیک به 47.25برابر به دست آمد .این کاهش هزینه محاسباتی، مدل را برای غربالگری سریع تعداد زیادی پیکربندی، مطالعات پارامتری گسترده و استفاده تکراری در حلقه‌های بهینه‌سازی مناسب می‌کند .بااین‌حال، اصطلاح »زمان واقعی «به‌صورت مطلق به کار نمی‌رود، زیرا زمان پاسخ موردنیاز به سخت‌افزار و کاربرد نهایی وابسته است.

۳٫۷. محدودیت‌های مطالعه

با وجود دقت بالای مدل و اعتبارسنجی مستقل، دامنه اعتبار نتایج باید به‌صراحت محدود شود .نخست، اعتبارسنجی آباکوس فقط برای پنج پیکربندی و سه مود خمشی نخست هر پیکربندی انجام شده است؛ بنابراین حل‌گر تیموشنکو در بخش‌هایی از فضای طراحی، به‌ویژه مودهای بالاتر و h/L نزدیک حد بالای دامنه، هنوز با مدل پیوسته مستقل به‌طور مستقیم اعتبارسنجی نشده است .در نتیجه، مدل تیموشنکو در این پژوهش یک مرجع کاهش‌یافته یک‌بعدی است و نه جایگزین پاسخ دقیق الاستیسیته دوبعدی یا سه‌بعدی.

دوم، فرمول‌بندی تیموشنکو حول محور خنثی الاستیک انجام شده است، اما کوپل کامل دینامیکی محوری–خمشی را به‌طور صریح حل نمی‌کند . سوم، ضریب تصحیح برش برابر 5/6و مستقل از شاخص گرادیان ماده kدر نظر گرفته شده است؛ این فرض برای یک مقطع مستطیلی همگن متداول است، اما در تیرهای تابعی‌مدرج می‌تواند با توزیع خواص در ضخامت تغییر کند و در گرادیان‌های شدید، خطای سیستماتیک کوچکی وارد سختی برشی و در نتیجه اختلاف فرکانسی دو نظریه کند .چهارم، با وجود ضریب تعیین بالا و خطای معمول کوچک، بیشینه خطای رگرسیون در برخی نقاط انتهایی فضای طراحی قابل‌توجه است؛ بنابراین ادعای دقت یکنواخت در کل دامنه مجاز نیست.

پنجم، آستانه $\beta_n h$یک معیار تجربی استخراج‌شده از همین دامنه پارامتری است و نباید به‌عنوان ثابت جهانی نظریه تیر تفسیر شود .ششم، مقایسه قاعده هندسی در نتایج حاضر فقط با خط مبنای محافظه‌کارانه h/L=0.02انجام شده است؛ ازاین‌رو مقایسه با آستانه‌های هندسی دیگر می‌تواند تصویر منصفانه‌تری از مزیت مدل داده‌محور ارائه کند .هفتم، نتایج این مطالعه به تیرهای مستطیلی، ضریب پواسون ثابت و دو مجموعه خواص

[2] batch

مرجع E=70 GPa، ρ=2700 kg/m³ وE=200 GPa، ρ=7800 kg/m³محدود است و این خواص در نسخه حاضر به مواد واقعی مشخصی نسبت داده نمی‌شوند .هشتم، ابرپارامترهای مدل‌های یادگیری ماشین بر پایه آزمایش‌های مقدماتی تثبیت شده‌اند و جست‌وجوی سیستماتیک گسترده انجام نشده است .نهم، مجموعه آزمون با بذر مستقل تولید شده اما در همان فضای پارامتری مجموعه آموزش قرار دارد؛ بنابراین دقت گزارش‌شده بیانگر میان‌یابی درون‌دامنه‌ای است و نه برون‌یابی به خارج از بازه‌های بررسی‌شده.

۴. نتیجه‌گیری و پیشنهاد برای کارهای آینده

در این پژوهش یک چارچوب یادگیری ماشین فیزیک‌محور برای انتخاب انطباقی و پیشینی میان نظریه‌های اویلر–برنولی و تیموشنکو در تیرهای تابعی‌مدرج ارائه شد .برخلاف رویکردهایی که یادگیری ماشین را صرفاً جانشین یک حل‌گر تحت نظریه‌ای از پیش تعیین‌شده می‌کنند، متغیر هدف این چارچوب اختلاف نسبی فرکانس میان دو نظریه است؛ بنابراین خروجی مدل مستقیماً به تصمیم مهندسی درباره کفایت نظریه ساده‌تر تبدیل می‌شود .حل‌گرهای فیزیکی با لحاظ توزیع پیوسته خواص، جابه‌جایی محور خنثی و فرمول‌بندی فضای حالت وابسته به شرط مرزی توسعه یافتند و اعتبارسنجی مستقل آن‌ها با مدل پیوسته لایه‌ای، اختلاف متوسط حدود ٪۰٫۲۶ را نشان داد.

در بخش داده‌محور، مدل تقویت گرادیانی افراطی بر اساس اعتبارسنجی متقابل و بدون استفاده از مجموعه آزمون در مرحله انتخاب مدل، بهترین عملکرد را به دست آورد .روی مجموعه آزمون مستقل، ضریب تعیین 0.9916 و میانگین قدر مطلق خطا 1.862 نقطه‌درصد حاصل شد .در تلرانس مهندسی ٪۵، مدل به دقت تصمیم‌گیری ٪۹۹٫۳۲ و نرخ منفی کاذب حدود ٪۰٫۲۴ رسید. در مقایسه با خط مبنای هندسی محافظه‌کارانه h/L=۰٫۰۲ عملکرد بهتری مشاهده شد؛ بااین‌حال این نتیجه فقط برای همین خط مبنا معتبر است و مقایسه با چند آستانه هندسی جایگزین برای ارزیابی جامع‌تر توصیه می‌شود. مدل جانشین همچنین حدود ۴۷ برابر سریع‌تر از حل مستقیم بود و برای مطالعات پارامتری و بهینه‌سازی‌های تکرارشونده ظرفیت عملی مناسبی نشان داد.

تحلیل شاپ نشان داد h/L و شماره مود دو عامل غالب‌اند .این مشاهده با تعریف پارامتر $\beta_n h$ به یک تفسیر فیزیکی فشرده منجر شد؛ همبستگی اسپیرمن 0.983 این پارامتر با اختلاف نظریه‌ها بیانگر آن است که مرز اعتبار اویلر–برنولی بیشتر به نسبت ضخامت به مقیاس طول موج مودال وابسته است تا به لاغری هندسی به‌تنهایی .بنابراین نتیجه مهم پژوهش تنها ارائه یک مدل یادگیری ماشین [۳] نیست، بلکه آشکارکردن یک ساختار فیزیکی قابل‌تفسیر در مسئله انتخاب نظریه است.

در ادامه این مسیر، پیشنهاد می‌شود اعتبارسنجی سه‌بعدی[۱] با المان‌های بیست‌گرهی سه‌بعدی [۳] برای حالات ضخیم و مودبالا توسعه یابد، کوپل کامل محوری–خمشی و تغییرات ضریب تصحیح برشی برای تابعی‌مدرجهای نامتقارن بررسی شود، و دامنه مسئله به صفحات و پوسته‌های تابعی‌مدرج گسترش پیدا کند .همچنین استفاده از تحلیل عدم‌قطعیت و مجموعه‌های داده مستقل برای مواد و هندسه‌های خارج از دامنه آموزش می‌تواند قابلیت تعمیم چارچوب را بهتر ارزیابی کند.

منابع

Bazmara, M., Silani, M., Mianroodi, M., & Sheibanian, M. (2023). Physics-informed neural networks for nonlinear bending of 3D functionally graded beam. Structures, 49, 152–162. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.01.115
Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.

[3] Machine Learning (ML) [0] [3] C3D20R [1]

Çelik, M., Gündoğdu, E., Özdilek, E. E., Demirkan, E., & Artan, R. (2024). Artificial Neural Network (ANN) Validation Research: Free Vibration Analysis of Functionally Graded Beam via Higher-Order Shear Deformation Theory and Artificial Neural Network Method. Applied Sciences, 14(1), 217. https://doi.org/10.3390/app14010217
Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794.
Cowper, G. R. (1966). The shear coefficient in Timoshenko's beam theory. Journal of Applied Mechanics, 33(2), 335–340.
Das, O. (2023). Prediction of the natural frequencies of various beams using regression machine learning models. Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, 41(2), 302–321.
Domagalski, Ł. (2021). Comparison of the natural vibration frequencies of Timoshenko and Bernoulli periodic beams. Materials, 14(24), 7628. https://doi.org/10.3390/ma14247628
Han, S. M., Benaroya, H., & Wei, T. (1999). Dynamics of transversely vibrating beams: A survey. Journal of Sound and Vibration, 225(5), 935–988.
Hashemi, A., Jang, J., & Beheshti, J. (2023). A Machine Learning-Based Surrogate Finite Element Model for Estimating Dynamic Response of Mechanical Systems. IEEE Access, 11, 54509–54525. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3285087
Kaptan, S., & Ozkol, I. (2026). Free vibration analysis of functionally graded porous beams using the differential transform method under Euler–Bernoulli and Timoshenko theories. Discover Mechanical Engineering, 5(1), Article 187. https://doi.org/10.1007/s44245-026-00187-x
Kapoor, T., Wang, H., Núñez, A., & Dollevoet, R. (2024). Physics-Informed Neural Networks for Solving Forward and Inverse Problems in Complex Beam Systems. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 35(5), 5981–5995. https://doi.org/10.1109/TNNLS.2023.3315404
Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems, 30, 4765–4774.
Luo, J., Zhu, S., & Zhai, W. (2022). Exact closed-form solution for free vibration of Euler–Bernoulli and Timoshenko beams with intermediate elastic supports. International Journal of Mechanical Sciences, 213, 106842. https://doi.org/10.1016/j.ijmecsci.2021.106842
Moallemi-Oreh, A., & Karkon, M. (2013). Finite Element Formulation for Stability and Free Vibration Analysis of Timoshenko Beam. Advances in Acoustics and Vibration, 2013, 841215. https://doi.org/10.1155/2013/841215
Murari, B., Zhao, S., Zhang, Y., & Yang, J. (2024). Machine learning-assisted vibration analysis of graphene-origami metamaterial beams immersed in viscous fluids. Thin-Walled Structures, 197, 111663. https://doi.org/10.1016/j.tws.2024.111663
Özdemir, Ö. (2022). Vibration and Buckling Analyses of Rotating Axially Functionally Graded Nonuniform Beams. Journal of Vibration Engineering & Technologies, 10, 1381–1397. https://doi.org/10.1007/s42417-022-00453-8
Sobol, I. M. (1967). On the distribution of points in a cube and the approximate evaluation of integrals. USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 7(4), 86–112.
Stephen, N. G. (1997). On the Timoshenko beam shear coefficient for a rectangular cross-section. Journal of Sound and Vibration, 200(5), 589–602.
Stempin, P., & Sumelka, W. (2021). Dynamics of Space-Fractional Euler–Bernoulli and Timoshenko Beams. Materials, 14(8), 1817. https://doi.org/10.3390/ma14081817
Suresh, S., & Mortensen, A. (1998). Fundamentals of Functionally Graded Materials. IOM Communications.
Taima, M. S., Shehab, M. B., El-Sayed, T. A., & Friswell, M. I. (2023). Comparative study on free vibration analysis of rotating bi-directional functionally graded beams using multiple beam theories with uncertainty considerations. Scientific Reports, 13, 44411. https://doi.org/10.1038/s41598-023-44411-0
Timoshenko, S. P. (1921). LXVI. On the correction for shear of the differential equation for transverse vibrations of prismatic bars. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 41(245), 744–746.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل اجزای محدود عملکرد سنسور خازنی میدان-حاشیه ای مبتنی بر برد مدار چاپی (PCB) برای اندازه‌گیری سطح مایعات

مهدی عسکری

گروه مهندسی برق، دانشکده انرژی و علوم داد، دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان، بهبهان، ایران

askari@bkatu.ac.ir

چکیده

اندازه‌گیری سطح مایع یکی از نیازهای مهم در سامانه‌های صنعتی، شیمیایی و پایش فرایند است. سنسورهای خازنی میدان-حاشیه ای مبتنی بر برد مدار چاپی به دلیل ساختار ساده، هزینه ساخت پایین، نبود قطعات متحرک و قابلیت اتصال آسان به مدارهای الکترونیکی، گزینه‌ای مناسب برای اندازه‌گیری سطح مایع محسوب می‌شوند. در این مقاله، اثر نسبت عرض الکترود به فاصله بین الکترودها، W/G، بر رفتار الکترواستاتیکی یک سنسور خازنی میدان-حاشیه ای با استفاده از روش اجزای محدود بررسی شده است. برای این منظور، چهار هندسه سنسور با ابعاد کلی یکسان و نسبت‌های مختلف W/G در محیط COMSOL Multiphysics مدل‌سازی شدند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که افزایش نسبت W/G موجب تقویت ناحیه برهم‌کنش میدان-حاشیه ای با محیط دی‌الکتریک اطراف سنسور و افزایش ظرفیت معادل می‌شود. همچنین مشاهده شد که سنسور با بیشترین نسبت W/G، بیشترین ظرفیت شبیه‌سازی‌شده را در بازه گذردهی نسبی مورد بررسی ایجاد می‌کند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که نسبت W/G یک پارامتر طراحی مؤثر برای بهبود عملکرد این سنسورها در کاربردهای اندازه‌گیری سطح مایع است.

واژه‌هاي كليدي

سنسور خازنی، میدان-حاشیه ای، روش اجزای محدود، COMSOL، اندازه‌گیری سطح مایع

۱. مقدمه

اندازه‌گیری سطح مایع یکی از نیازهای مهم در سامانه‌های صنعتی، شیمیایی، زیست‌پزشکی، نفت و گاز، تصفیه آب و فرایندهای خودکار است. پایش دقیق سطح مایع نقش مهمی در افزایش ایمنی، کنترل فرایند، مدیریت موجودی، جلوگیری از سرریز یا کمبود مایع و کاهش خطاهای عملیاتی دارد (شارما و دیگران، ۲۰۲۳ و کومار و دیگران، ۲۰۱۴). تاکنون روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری سطح مایع ارائه شده‌اند که از جمله آن‌ها می‌توان به روش‌های اولتراسونیک، نوری، راداری، فشاری، شناوری مغناطیسی و خازنی اشاره کرد [۱]، [۲]. هر یک از این روش‌ها دارای مزایا و محدودیت‌های خاص خود هستند؛ با این حال، برخی روش‌های متداول ممکن است با مشکلاتی مانند هزینه نصب بالا، پیچیدگی مکانیکی، حساسیت به شرایط محیطی، محدودیت در کاربرد برای مایعات خاص و کاهش دقت در شرایط کاری نامطلوب روبه‌رو شوند (تانگ و دیگران، ۲۰۲٤).

در میان روش‌های مختلف، سنسورهای خازنی به دلیل ساختار ساده، هزینه ساخت پایین، پاسخ سریع، نبود قطعات متحرک و قابلیت اتصال آسان به مدارهای الکترونیکی، گزینه‌ای مناسب برای اندازه‌گیری سطح مایع محسوب می‌شوند (چنگ و دیگران، ۲۰۲۳). اصل عملکرد این سنسورها بر تغییر ظرفیت الکتریکی در اثر تغییر محیط دی‌الکتریک اطراف الکترودها استوار است. در کاربرد اندازه‌گیری سطح مایع، با افزایش سطح مایع، بخش بیشتری از میدان الکتریکی سنسور به جای هوا با مایع در تماس قرار می‌گیرد. از آنجا که گذردهی الکتریکی نسبی بسیاری از مایعات از هوا بیشتر است، این تغییر محیط دی‌الکتریک باعث افزایش ظرفیت معادل سنسور می‌شود (رن و دیگران، ۲۰۲٤و احمد و دیگران، ۲۰۲۳)

یکی از ساختارهای پرکاربرد در سنسورهای خازنی، ساختار الکترود انگشتی است. این ساختار از دو الکترود شانه‌ای تشکیل می‌شود که انگشت‌های آن‌ها به‌صورت متناوب در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. سنسورهای خازنی انگشتی به دلیل ساختار صفحه‌ای، قابلیت ساخت با فناوری برد مدار چاپی، ابعاد فشرده و ایجاد میدان فرینج قوی، در کاربردهای مختلف اندازه‌گیری و آشکارسازی تغییرات دی‌الکتریک مورد توجه قرار گرفته‌اند (لی و دیگران، ۲۰۲٤و استانو و دیگران، ۲۰۲۲).

در سنسورهای انگشتی، برخلاف خازن‌های صفحه‌ای متداول، خطوط میدان الکتریکی تنها در فضای بین دو صفحه محدود نمی‌شوند، بلکه بخشی از میدان از سطح الکترودها خارج شده و وارد محیط اطراف سنسور می‌شود. این بخش از میدان که میدان فرینج یا میدان حاشیه‌ای نامیده می‌شود، عامل اصلی برهم‌کنش سنسور با محیط اطراف است. بنابراین، هر تغییری در محیط دی‌الکتریک اطراف الکترودها، مانند جایگزین شدن هوا با مایع، می‌تواند ظرفیت معادل سنسور را تغییر دهد (رن و دیگران، ۲۰۲٤ و لی و دیگران، ۲۰۲٤).

هندسه الکترودها نقش مهمی در توزیع میدان فرینج و مقدار ظرفیت سنسور دارد. پارامترهایی مانند عرض الکترود، فاصله بین الکترودها، طول انگشت‌ها و تعداد انگشت‌ها می‌توانند بر حجم مؤثر برهم‌کنش میدان با محیط دی‌الکتریک اثرگذار باشند. در این میان، نسبت عرض الکترود به فاصله بین الکترودها، یعنی W/G، یکی از پارامترهای مهم طراحی در سنسورهای خازنی انگشتی است. افزایش این نسبت می‌تواند موجب تغییر توزیع میدان الکتریکی، افزایش تمرکز میدان در ناحیه حساس و در نتیجه افزایش ظرفیت معادل سنسور شود (مامیشوف و دیگران، ۲۰۰٤).


اگرچه در سال‌های اخیر مطالعات متعددی درباره سنسورهای خازنی انگشتی برای اندازه‌گیری سطح مایع و آشکارسازی تغییرات دی‌الکتریک انجام شده است (رن و دیگران، ۲۰۲٤ و چنگ و دیگران، ۲۰۲۳ و لی و دیگران، ۲۰۲٤)، بسیاری از این مطالعات تنها یک هندسه مشخص را بررسی کرده‌اند یا بهینه‌سازی هندسی را به‌صورت محدود انجام داده‌اند. بنابراین، بررسی عددی و سیستماتیک اثر نسبت W/G بر توزیع میدان- حاشیه ای و ظرفیت سنسور می‌تواند دیدگاه مفیدی برای طراحی سنسورهای خازنی انگشتی با حساسیت بالاتر فراهم کند.

در این مقاله، اثر نسبت W/G بر رفتار الکترواستاتیکی یک سنسور خازنی انگشتی مبتنی بر برد مدار چاپی با استفاده از روش اجزای محدود بررسی می‌شود. برای این منظور، چهار هندسه سنسور با ابعاد کلی یکسان و نسبت‌های مختلف W/G در محیط نرم افزاری COMSOL Multiphysics مدل‌سازی شده‌اند. هدف اصلی مقاله، تحلیل توزیع پتانسیل الکتریکی، توزیع میدان الکتریکی و تغییرات ظرفیت معادل سنسور در اثر تغییر هندسه الکترودها است. نتایج این مطالعه می‌تواند به‌عنوان راهنمای طراحی برای بهبود حساسیت سنسورهای خازنی انگشتی در کاربردهای اندازه‌گیری سطح مایع مورد استفاده قرار گیرد.

۲. ساختار سنسور و پارامترهای هندسی

ساختار مورد بررسی در این مقاله یک سنسور خازنی انگشتی مبتنی بر برد مدار چاپی است. این سنسور از دو الکترود شانه‌ای تشکیل شده است که انگشت‌های آن‌ها به‌صورت متناوب در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند. یکی از الکترودها به پتانسیل تحریک و الکترود دیگر به زمین متصل می‌شود. در نتیجه، بین انگشت‌های مجاور اختلاف پتانسیل ایجاد شده و میدان الکتریکی در اطراف ناحیه بین الکترودها شکل می‌گیرد. بخشی از این میدان از سطح سنسور خارج شده و وارد محیط اطراف می‌شود. این میدان حاشیه‌ای یا میدان فرینج، عامل اصلی حساسیت سنسور نسبت به تغییرات محیط دی‌الکتریک اطراف آن است.


در کاربرد اندازه‌گیری سطح مایع، سنسور به‌صورت عمودی در کنار یا داخل مخزن قرار می‌گیرد. با افزایش سطح مایع، ناحیه بیشتری از سطح فعال سنسور در مجاورت مایع قرار می‌گیرد. در نتیجه، بخشی از میدان فرینج که در حالت اولیه با هوا در تماس بوده است، با مایع جایگزین می‌شود. چون گذردهی الکتریکی نسبی مایع معمولاً از هوا بیشتر است، ظرفیت معادل سنسور با افزایش سطح مایع افزایش می‌یابد. بنابراین، تغییر ظرفیت سنسور می‌تواند به‌عنوان شاخصی برای تخمین سطح مایع مورد استفاده قرار گیرد. شکل ۱ هندسه اصلی سنسور و نحوه قرارگیری مفهومی آن در مخزن مایع را نشان می‌دهد.



شکل ۱. ساختار سنسور خازنی انگشتی مبتنی بر (a) تعریف پارامترهای هندسی W ،L و G (b) نحوه قرارگیری مفهومی سنسور در مخزن مایع.

برای بررسی اثر هندسه الکترود بر رفتار سنسور، چهار ساختار خازنی انگشتی با ابعاد کلی یکسان در نظر گرفته شد (شکل ۲). در تمام ساختارها، طول کلی سنسور، عرض کلی سنسور، تعداد انگشت‌ها، طول انگشت‌ها و بازه فعال اندازه‌گیری ثابت نگه داشته شد. تنها پارامترهای متغیر، عرض الکترود W و فاصله بین الکترودها G بودند. این دو پارامتر به‌گونه‌ای تغییر داده شدند که نسبت W/G در چهار مقدار متفاوت بررسی شود، در حالی که گام الکترودها، یعنی W+G، ثابت باقی بماند.

ثابت نگه داشتن گام الکترودها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا در این حالت، تغییر پاسخ سنسور را می‌توان عمدتاً به تغییر نسبت W/G نسبت داد، نه به تغییر کلی ابعاد سنسور یا تغییر تعداد الکترودها در واحد طول. در ساختار الکترود انگشتی، پارامتر L طول هر انگشت الکترود، پارامتر W عرض هر انگشت و پارامتر G فاصله خالی بین دو انگشت مجاور از دو الکترود مخالف را نشان می‌دهد. هرچه مقدار W/G بزرگ‌تر باشد، الکترودها پهن‌تر و فاصله بین آن‌ها کمتر است. این تغییر هندسی می‌تواند باعث افزایش شدت میدان در ناحیه بین الکترودها و تغییر حجم مؤثر برهم‌کنش میدان با محیط اطراف شود.



شکل ۲. ساختار چهار هندسه سنسور خازنی انگشتی مورد بررسی با نسبت‌های مختلف W/G.

مشخصات هندسی چهار سنسور مورد بررسی در جدول ۱ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، طول کلی سنسورها برابر ۱۶۳ میلی‌متر، عرض آن‌ها برابر ۳۳ میلی‌متر، تعداد انگشت‌ها در هر الکترود برابر ۳۵، طول انگشت‌ها برابر ۲۶ میلی‌متر و بازه فعال اندازه‌گیری برابر ۱۴۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است. عرض الکترودها از ۰٫۲۵ تا ۱٫۲۵ میلی‌متر افزایش یافته و فاصله بین الکترودها از ۱٫۷۵ تا ۰٫۷۵ میلی‌متر کاهش یافته است. در نتیجه، نسبت W/G از ۰٫۱۴۳ برای سنسور اول تا ۱٫۶۶۷ برای سنسور چهارم تغییر می‌کند.

بر اساس جدول ۱، چهار هندسه مورد بررسی دارای ابعاد کلی یکسان هستند و تنها نسبت W/G در آن‌ها تغییر می‌کند. سنسور ۱ دارای کمترین مقدار W/G است؛ در این حالت، الکترودها باریک‌تر و فاصله بین آن‌ها بیشتر است. در مقابل، سنسور ۴ دارای بیشترین مقدار W/G است؛ در این حالت، الکترودها پهن‌تر و فاصله بین انگشت‌های مجاور کمتر است. انتظار می‌رود این تغییر هندسی باعث افزایش تمرکز میدان الکتریکی و افزایش ظرفیت معادل سنسور شود.

جدول ۱. یک نمونه جدول

[1] پارامتر	[2] سنسور ۱	[3] سنسور ۲	[4] سنسور ۳	[5] سنسور ۴
[6] طول سنسور (میلی‌متر)	[7] ۱۶۳	[8] ۱۶۳	[9] ۱۶۳	[10] ۱۶۳
[11] عرض سنسور (میلی‌متر)	[12] ۳۳	[13] ۳۳	[14] ۳۳	[15] ۳۳
[16] تعداد انگشت‌ها در هر الکترود	[17] ۳۵	[18] ۳۵	[19] ۳۵	[20] ۳۵

[21] طول انگشت، L (میلی‌متر)	۲۶ [22]	۲۶ [23]	۲۶ [24]	۲۶ [25]
[26] بازه فعال اندازه‌گیری (میلی‌متر)	۱۴۰ [27]	۱۴۰ [28]	۱۴۰ [29]	۱۴۰ [30]
[31] عرض الکترود، W (میلی‌متر)	۰٫۲۵ [32]	۰٫۵۰ [33]	۱٫۰۰ [34]	۱٫۲۵ [35]
[36] فاصله بین الکترودها، G (میلی‌متر)	۱٫۷۵ [37]	۱٫۵۰ [38]	۱٫۰۰ [39]	۰٫۷۵ [40]
[41] نسبت W/G	۰٫۱۴۳ [42]	۰٫۳۳۳ [43]	۱٫۰۰۰ [44]	۱٫۶۶۷ [45]

۳. مدل‌سازی اجزای محدود سنسور

برای تحلیل رفتار الکترواستاتیکی سنسور خازنی انگشتی و بررسی اثر نسبت W/G بر توزیع میدان و ظرفیت معادل، مدل‌سازی عددی با استفاده از روش اجزای محدود انجام شد. هدف اصلی از این مدل‌سازی، مشاهده توزیع پتانسیل الکتریکی، بررسی نحوه شکل‌گیری میدان فرینج در اطراف الکترودها، تحلیل اثر محیط دی‌الکتریک بر ظرفیت سنسور و مقایسه رفتار چهار هندسه مختلف سنسور بود. در این مطالعه، مدل سه‌بعدی سنسور در محیط COMSOL Multiphysics و با استفاده از ماژول الکترواستاتیک ایجاد شد.

در مدل عددی، ساختار سنسور شامل الکترودهای مسی انگشتی، زیرلایه FR-٤، ناحیه هوای اطراف و ناحیه دی‌الکتریک بالای سطح سنسور در نظر گرفته شد. ناحیه دی‌الکتریک بالای الکترودها نماینده محیطی است که میدان-حاشیه ای با آن برهم‌کنش دارد. این محیط می‌تواند هوا یا مایع باشد. تمرکز اصلی مدل بر بررسی اثر هندسه الکترودها و نسبت W/G بر پاسخ خازنی سنسور است؛ ازاین‌رو، چهار هندسه سنسور با ابعاد کلی یکسان و نسبت‌های مختلف W/G در مدل اجزای محدود بررسی شدند.

از آنجا که تحلیل انجام‌شده در حالت ساکن و الکترواستاتیکی است، رفتار میدان الکتریکی در ناحیه دی‌الکتریک اطراف الکترودها با معادله پواسون در حالت بدون بار آزاد توصیف می‌شود. در این حالت رابطه حاکم به صورت زیر است:

$$\nabla \cdot (\varepsilon \nabla V) = 0 \qquad (۱)$$

که در آن V پتانسیل الکتریکی و ε گذردهی الکتریکی محیط است. شدت میدان الکتریکی از گرادیان پتانسیل به دست می‌آید:

$$\mathrm{E} = -\nabla V \qquad (۲)$$

همچنین چگالی شار الکتریکی از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\mathrm{D} = \varepsilon E \qquad (۳)$$

انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده در ناحیه دی‌الکتریک به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\mathrm{U}_e = \frac{1}{2}\int_{\Omega} \varepsilon |E|^2 d\Omega \qquad (۴)$$

با استفاده از انرژی ذخیره‌شده، ظرفیت معادل سنسور از رابطه زیر به دست می‌آید:


$$C = \frac{2U_e}{V_0^2} \quad (۵)$$

که در آن C ظرفیت معادل سنسور و Vo ولتاژ تحریک اعمال‌شده به الکترودها است. این روابط مبنای محاسبه ظرفیت معادل سنسور در تحلیل اجزای محدود هستند.

۳/۱. شرایط مرزی، مشخصات مواد و مش‌بندی

برای شبیه‌سازی عملکرد سنسور، یکی از مجموعه الکترودهای انگشتی به ولتاژ تحریک ثابت یک ولت متصل شد و مجموعه الکترود مقابل به زمین الکتریکی متصل گردید. مرزهای خارجی دامنه محاسباتی به‌صورت عایق الکتریکی در نظر گرفته شدند تا اثر مصنوعی مرزها بر توزیع میدان کاهش یابد. محیط اطراف سنسور به‌صورت یک ناحیه دی‌الکتریک همگن مدل شد. در تحلیل پارامتری، گذردهی نسبی این ناحیه و نسبت W/G تغییر داده شد، در حالی که سایر تنظیمات شبیه‌سازی ثابت نگه داشته شدند.

در سنسورهای انگشتی، بیشترین تغییرات میدان الکتریکی معمولاً در نزدیکی لبه‌ها و گوشه‌های الکترودها رخ می‌دهد. به همین دلیل، انتخاب مش مناسب نقش مهمی در دقت تحلیل دارد. در این مطالعه از مش سه‌بعدی تتراهدرال با تنظیمات Physics-controlled fine mesh استفاده شد. این نوع مش امکان ریزشدن خودکار المان‌ها در اطراف لبه‌های الکترودها و فاصله‌های کوچک بین انگشت‌ها را فراهم می‌کند. شکل ۳ نمونه‌ای از مش اجزای محدود سنسور را نشان می‌دهد.



شکل ۳. مش اجزای محدود مدل سه‌بعدی سنسور خازنی انگشتی و ریزشدن مش در اطراف فاصله بین الکترودها.


حل عددی در حالت ساکن انجام شد، زیرا ولتاژ اعمالی به الکترودها در تحلیل الکترواستاتیکی ثابت است. پس از حل مدل، توزیع پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی، انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده و ظرفیت معادل سنسور استخراج شد. از این نتایج برای مقایسه چهار هندسه مختلف و تحلیل اثر نسبت W/G بر عملکرد سنسور استفاده گردید.

۴. نتایج شبیه سازی و بحث

در این بخش، نتایج حاصل از مدل‌سازی اجزای محدود سنسور خازنی انگشتی ارائه و تحلیل می‌شود. هدف اصلی تحلیل، بررسی اثر نسبت عرض الکترود به فاصله بین الکترودها، W/G، بر توزیع پتانسیل الکتریکی، شدت میدان الکتریکی و ظرفیت معادل سنسور است. از آنجا که ابعاد کلی چهار سنسور یکسان بوده و تنها نسبت W/G تغییر کرده است، تفاوت مشاهده‌شده در پاسخ خازنی را می‌توان عمدتاً به تغییر هندسه محلی الکترودها نسبت داد.

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که پس از اعمال ولتاژ تحریک به یک مجموعه از الکترودهای انگشتی و اتصال مجموعه مقابل به زمین، توزیع پتانسیل الکتریکی به‌صورت پیوسته بین الکترودهای مجاور شکل می‌گیرد. بیشترین مقدار پتانسیل روی الکترود تحریک‌شده و کمترین مقدار آن روی الکترود زمین‌شده قرار دارد. تغییر تدریجی پتانسیل بین این دو ناحیه نشان‌دهنده صحت اعمال شرایط مرزی در مدل الکترواستاتیکی است.


در ساختار انگشتی، به دلیل قرارگیری متناوب الکترودها در کنار یکدیگر، گرادیان پتانسیل در نواحی بین انگشت‌های مجاور بیشتر است. این موضوع موجب افزایش شدت میدان الکتریکی در فاصله بین الکترودها می‌شود. همچنین در اطراف لبه‌ها و گوشه‌های الکترودها، تغییرات پتانسیل شدیدتر بوده و تمرکز میدان بیشتری مشاهده می‌شود.



شکل ۴. توزیع پتانسیل الکتریکی در مدل اجزای محدود سنسور خازنی انگشتی: (a) نمای سه‌بعدی؛ (b) نمای بالا.

توزیع میدان الکتریکی نشان می‌دهد که خطوط میدان فقط در فاصله مستقیم بین الکترودهای مجاور محدود نمی‌شوند، بلکه بخشی از میدان از سطح الکترودها خارج شده و وارد محیط اطراف سنسور می‌شود. این بخش از میدان که میدان فرینج یا میدان حاشیه‌ای نامیده می‌شود، عامل اصلی حساسیت سنسور نسبت به تغییرات محیط دی‌الکتریک اطراف آن است.


در کاربرد اندازه‌گیری سطح مایع، با افزایش سطح مایع، بخش بیشتری از میدان- حاشیه ای به جای هوا با مایع برهم‌کنش پیدا می‌کند. از آنجا که گذردهی نسبی مایع معمولاً از گذردهی نسبی هوا بیشتر است، این تغییر محیط دی‌الکتریک باعث افزایش ظرفیت معادل سنسور می‌شود. بنابراین، هرچه میدان- حاشیه ای گسترده‌تر و مؤثرتر با محیط اطراف درگیر شود، انتظار می‌رود پاسخ خازنی سنسور قوی‌تر باشد.



شکل ۵. توزیع شدت میدان الکتریکی اطراف الکترودهای انگشتی: (a) نمای سه‌بعدی؛ (b) نمای بالا و تمرکز میدان در نواحی بین الکترودها.

نتایج عددی نشان می‌دهد که شدت میدان در نزدیکی لبه‌های الکترودها و فاصله‌های بین انگشت‌ها بیشینه است. با افزایش نسبت W/G، یعنی افزایش عرض الکترود و کاهش فاصله بین الکترودها، ناحیه برهم‌کنش مؤثر میدان با محیط دی‌الکتریک تقویت می‌شود. این موضوع از نظر فیزیکی توضیح می‌دهد که چرا سنسورهای دارای W/G بزرگ‌تر، ظرفیت معادل و حساسیت بیشتری تولید می‌کنند.

برای بررسی کمی اثر هندسه الکترودها، ظرفیت معادل چهار سنسور در شرایط دی‌الکتریکی مختلف از مدل اجزای محدود استخراج شد. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش گذردهی نسبی محیط اطراف سنسور، ظرفیت معادل افزایش می‌یابد. این رفتار با مبنای فیزیکی سنسورهای خازنی سازگار است؛ زیرا افزایش گذردهی محیط باعث افزایش انرژی الکترواستاتیکی ذخیره‌شده در ناحیه میدان و در نتیجه افزایش ظرفیت می‌شود. مقایسه چهار هندسه نشان می‌دهد که در یک گذردهی نسبی مشخص، سنسور دارای نسبت W/G بزرگ‌تر ظرفیت بیشتری ایجاد می‌کند. در میان چهار هندسه بررسی‌شده، سنسور ۴ با نسبت W/G برابر ۱٫۶۶۷ بیشترین ظرفیت شبیه‌سازی‌شده را در بازه گذردهی مورد بررسی تولید می‌کند. در مقابل، سنسور ۱ با نسبت W/G برابر ۰٫۱۴۳ کمترین ظرفیت را نشان می‌دهد. این روند نشان می‌دهد که نسبت W/G یک پارامتر مؤثر در طراحی سنسورهای خازنی انگشتی است.



شکل ۶. تغییرات ظرفیت شبیه‌سازی‌شده سنسور برحسب گذردهی نسبی محیط برای چهار مقدار مختلف نسبت W/G.

از دیدگاه فیزیکی، افزایش W/G به معنای پهن‌تر شدن الکترودها و کمتر شدن فاصله بین الکترودهای مجاور است. این تغییر باعث افزایش تمرکز میدان در ناحیه حساس و افزایش برهم‌کنش میدان با محیط دی‌الکتریک می‌شود. در نتیجه، ظرفیت معادل سنسور افزایش می‌یابد. این نتیجه با مدل تحلیلی ساده‌شده سنسورهای انگشتی نیز سازگار است؛ زیرا در آن مدل نیز ظرفیت به ضریب هندسی وابسته به W و G مربوط می‌شود.

۵. نتیجه گیری

در این مقاله، اثر نسبت عرض الکترود به فاصله بین الکترودها، W/G، بر رفتار الکترواستاتیکی سنسور خازنی انگشتی مبتنی بر PCB با استفاده از روش اجزای محدود بررسی شد. برای این منظور، چهار هندسه سنسور با ابعاد کلی یکسان و نسبت‌های مختلف W/G در محیط COMSOL Multiphysics مدل‌سازی شدند. در مدل عددی، توزیع پتانسیل الکتریکی، توزیع شدت میدان الکتریکی و ظرفیت معادل سنسور برای شرایط دی‌الکتریکی مختلف استخراج و مقایسه شد. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که میدان الکتریکی در ساختار انگشتی به‌صورت میدان فرینج از سطح الکترودها خارج شده و وارد محیط اطراف سنسور می‌شود. این میدان عامل اصلی برهم‌کنش سنسور با محیط دی‌الکتریک اطراف است. با افزایش گذردهی نسبی محیط، ظرفیت معادل سنسور افزایش می‌یابد. همچنین مشاهده شد که افزایش نسبت W/G موجب افزایش تمرکز میدان در ناحیه بین الکترودها و تقویت ناحیه مؤثر برهم‌کنش میدان- حاشیه ای با محیط دی‌الکتریک می‌شود.

مقایسه چهار هندسه نشان داد که سنسور دارای بیشترین نسبت W/G، یعنی سنسور ۴ با W/G برابر ۱٫۶۶۷، بیشترین ظرفیت شبیه‌سازی‌شده را در بازه گذردهی مورد بررسی ایجاد می‌کند. این نتیجه با روند تجربی گزارش‌شده برای حساسیت سنسورها سازگار است؛ به‌طوری که سنسور ۴ بیشترین حساسیت را برای مایعات مختلف نشان داده است. بنابراین، نسبت W/G را می‌توان یک پارامتر طراحی مهم برای بهبود عملکرد سنسورهای خازنی

انگشتی در کاربردهای اندازه‌گیری سطح مایع دانست. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل‌سازی اجزای محدود می‌تواند ابزار مؤثری برای تحلیل و بهینه‌سازی هندسه سنسورهای خازنی انگشتی باشد. در کارهای آینده، می‌توان اثر پارامترهایی مانند ضخامت لایه محافظ، تغییر دما، اثرات پارازیتی، جنس زیرلایه و شکل‌های متفاوت الکترود را نیز در مدل عددی بررسی کرد.

منابع

Sharma, M., Kumar, A., & Singh, R. (2023). Development of Liquid Level Measurement Technology: A Review. *Flow Measurement and Instrumentation, 89 (102295).*
Kumar, B., Rajita, G., & Mandal, N. (2014). A Review on Capacitive-Type Sensor for Measurement of Height of Liquid Level. *Measurement and Control. 47(7).* 219–224.
Tang, Z., et al. (2024). Capacitively Coupled Contactless Conductivity Detection-Based Sensor for Liquid Level Measurement and Application to Clinical Infusion Monitoring. *Sensors and Actuators A: Physical*. 367.
Cheng A.J., et al. (2023). Recent Advances of Capacitive Sensors: Materials, Microstructure Designs, Applications, and Opportunities. *Advanced Materials Technologies. 8 (13).*
Ren, Y., et al. (2024). Capacitive and Non-Contact Liquid Level Detection Sensor Based on Interdigitated Electrodes with Flexible Substrate. *Electronics, 13(11).*
Ahmad, S., Khosravi, R., Iyer A.K., & Mirzavand, R. (2023). Wireless Capacitive Liquid-Level Detection Sensor Based on Zero-Power RFID-Sensing Architecture. *Sensors, 23(1).*
Li, Z., et al. (2024). Liquid Level Measurement Using a Single-Electrode Capacitive Sensor Made of Carbon Nanotube-Paper Composite. *Physica Scripta, 99.*
Stano, G., Palumbo, F., & Vittorio, M. (2022). Additive Manufacturing for Capacitive Liquid Level Sensors. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology.123*. 2519–2529.
Mamishev, A. V., et al. (2004). Interdigital sensors and transducers. Proceedings of the IEEE, 92(5). 808–845.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل و مقایسه زوج‌های عامل در سیستم‌های تبرید جذبی از نظر زیست‌محیطی

سیامک میر معصومی زکی[1,*]، شبیر عمویی[2]

[1] استادیار گروه مهندسی کشتی (موتور) و مهندسی مکانیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار s.mirmasoumi@gmail.com

[2] دانشجو مهندسی مکانیک، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار amooeesh25@gmail.com

چکیده

علیرغم پیشرفت‌های چشمگیر در فناوری تبرید جذبی و معرفی آن به عنوان جایگزین پایدار برای سیستم‌های تراکمی، انتخاب زوج سیال عامل همچنان یک چالش حل‌نشده باقی مانده است. بیشتر مطالعات موجود یا به بهینه‌سازی ترمودینامیکی و افزایش COP بسنده کرده‌اند و یا اثرات زیست‌محیطی را صرفاً به دو شاخص ODP و GWP تقلیل داده‌اند. این در حالی است که شواهد جدید نشان می‌دهد که اثرات غیرمستقیم نظیر خوردگی، مصرف آب، سمیت نشت، و ردپای کربن تولید مواد اولیه می‌تواند تا چند برابر شاخص‌های مستقیم اهمیت داشته باشد. پژوهش حاضر با اتخاذ یک رویکرد چندشاخصه و سیستماتیک، برای اولین بار به ارزیابی تطبیقی سه نسل از زوج‌های سیال LiBr-H_2O، NH_3-H_2O و مایعات یونی هیبریدی می‌پردازد و با استفاده از تحلیل مبادله (Trade-off Analysis) و ماتریس تصمیم‌گیری وزنی، چارچوبی عملی برای انتخاب بهینه ارائه می‌دهد. نتایج نشان می‌دهد که هیچ زوج سیالی به طور مطلق برتر نیست و انتخاب بهینه به شدت به بافت کاربردی اقلیم، منبع انرژی و اولویت ایمنی وابسته است. زوج LiBr-H_2O برای تهویه مطبوع در مناطق شهری با اولویت ایمنی، زوج NH_3-H_2O برای سرمایش صنعتی زیر صفر با وجود چالش‌های سمیت و مایعات یونی برای کاربردهای با گرمای بسیار کم‌درجه (۵۰-۶۵ درجه سانتی‌گراد) و پروژه‌های تحقیقاتی پیشنهاد می‌شوند.

واژه‌هاي كليدي

تبرید جذبی، زوج سیال عامل، اثرات زیست‌محیطی، پتانسیل گرمایش جهانی(GWP) ، مایعات یونی

۱. مقدمه

اگر به اطرافمان نگاه کنیم، می‌بینیم که یخچال‌ها و کولرهای گازی تقریباً در همه خانه‌ها، ادارات، فروشگاه‌ها و کارخانه‌ها وجود دارند. این دستگاه‌ها به ما کمک می‌کنند که مواد غذایی را تازه نگه داریم، در روزهای گرم تابستان خنک بمانیم و محصولات صنعتی را در شرایط مناسب ذخیره کنیم. اما پشت این راحتی ظاهری، یک مشکل بزرگ زیست‌محیطی وجود دارد. سیستم‌های تبرید تراکمی که بیشتر این وسایل با آن کار می‌کنند، از گازهای مخصوصی به نام مبرد استفاده می‌کنند که بسیاری از آن‌ها مثلCFC ها، HCFCها وHFC ها به لایه ازن آسیب می‌زنند و باعث گرم شدن زمین می‌شوند. تازه، این سیستم‌ها برق زیادی هم مصرف می‌کنند که خودش داستان جداگانه‌ای از نظر آلودگی هوا و مصرف سوخت‌های فسیلی دارد.
طبق گزارش‌های معتبر، تقاضای جهانی برای انرژی در بخش تبرید و تهویه مطبوع در دهه گذشته بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا کرده است. جمعیت جهان بیشتر شده، شهرها بزرگ‌تر شده‌اند و دمای کره زمین هم دارد بالا می‌رود، بنابراین نیاز به خنک‌سازی بیشتر هم می‌شود. در حال حاضر، سیستم‌های تبرید و تهویه مطبوع حدود یک‌پنجم برق مصرفی جهان را به خودشان اختصاص داده‌اند.
اینجاست که پای سیستم‌های تبرید جذبی به میان می‌آید. این سیستم‌ها قرار است یک جایگزین بهتر و دوستدار محیط زیست باشند. تفاوت اصلی‌شان با سیستم‌های تراکمی در این است که به جای کمپرسور برقی از یک فرایند شیمیایی به نام جذب استفاده می‌کنند. آن‌ها با گرمای کم‌درجه (مثلاً گرمای هدررفته از صنایع یا گرمای خورشید) کار می‌کنند و به جای مبردهای مصنوعی و مضر، از مبردهای طبیعی مثل آب یا آمونیاک استفاده می‌نمایند. به عبارت دیگر، این سیستم‌ها هم مصرف برق را پایین می‌آورند و هم آلودگی ناشی از مبردها را کاهش می‌دهند.
اما مسئله اینجاست که وقتی عمیق‌تر نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که همه چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد گل و بلبل نیست. زوج سیالی که در این سیستم‌ها استفاده می‌شود (یعنی همان مبرد و جاذب) خودش می‌تواند مشکلات زیست‌محیطی جدیدی ایجاد کند. مثلاً بعضی از آن‌ها سمی هستند، بعضی‌شان خورنده‌اند و باعث نشت و خرابی دستگاه می‌شوند، بعضی‌شان هم در محیط زیست تجزیه نمی‌شوند و سال‌ها باقی می‌مانند. از طرف دیگر، تحقیقات جدید نشان داده است که نوع منبع گرمایی که این سیستم‌ها با آن کار می‌کنند (مثلاً گاز طبیعی، بیومتان یا هیدروژن سبز) تأثیر خیلی زیادی روی ردپای کربن و اثرات زیست‌محیطی آن‌ها دارد. بنابراین، انتخاب زوج سیال مناسب خیلی مهم است و نمی‌توان هر چیزی را به عنوان زوج سیال به کار برد.
در این تحقیق، ما قصد داریم سه دسته اصلی از زوج‌های سیال به کار رفته در سیستم‌های تبرید جذبی را از نظر اثرات زیست‌محیطی بررسی و مقایسه کنیم. این سه دسته عبارتند از:

۱) زوج آب-لیتیوم بروماید که قدیمی‌ترین و رایج‌ترین نوع است،
۲) زوج آمونیاک-آب که برای دماهای پایین مناسب است و
۳) مایعات یونی که به عنوان نسل جدید و جایگزین‌های سبز مطرح هستند.

۱/۱. چارچوب نظری: از ترمودینامیک تا اکولوژی صنعتی

درک اثرات زیست‌محیطی یک سیستم تبرید جذبی مستلزم عبور از مرزهای سنتی ترمودینامیک و ورود به حوزهٔ اکولوژی صنعتی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر سه مفهوم بنیادین استوار است. نخست، مفهوم «انتقال بار آلودگی :(Pollution Shifting) «یک راهکار پایدار در یک بخش نباید

منجر به ایجاد آلودگی در بخش دیگر شود. برای نمونه، استفاده از آمونیاک (با ODP و GWP صفر) ممکن است خطر سمیت را به محیط کار منتقل کند. یا تولید مایعات یونی با وجود عملکرد عالی در مرحله بهره‌برداری، بار آلودگی قابل توجهی در مرحله تولید (سنتز شیمیایی) ایجاد می‌کند. دوم، مفهوم «اثر مستقیم در برابر اثر غیرمستقیم»: اثرات مستقیم (مانند انتشار مبرد به جو) به راحتی قابل اندازه‌گیری هستند، اما اثرات غیرمستقیم (مانند مصرف انرژی اضافی ناشی از خوردگی و رسوب، یا مصرف آب در برج‌های خنک‌کننده) اغلب نادیده گرفته می‌شوند. سوم، مفهوم «تحلیل مبادله» (Trade-off Analysis):هیچ فناوری به طور همزمان در همه شاخص‌ها بهینه نیست. به ناچار باید بین ایمنی و عملکرد، بین هزینه و پایداری یا بین مصرف آب و سمیت یکی را انتخاب کرد.

۲. مروری بر تحقیقات پیشین

سیستم‌های تبرید جذبی موضوع جدیدی نیست، اولین نمونه‌های این سیستم‌ها بیش از ۱۵۰ سال پیش ساخته شده‌اند اما در سال‌های اخیر، با بحرانی شدن مسائل زیست‌محیطی و افزایش قیمت انرژی، دوباره توجه زیادی به آن‌ها جلب شده است.

در مورد زوج آب-لیتیوم بروماید، تحقیقات زیادی انجام شده است Stoecker .و Jones در کتاب معروف خود به نام "Refrigeration and Air Conditioning"توضیحات کاملی درباره نحوه کار این زوج و محدودیت‌های آن ارائه داده‌اند. همچنین Herold و همکارانش در کتاب "Absorption Chillers and Heat Pumps"که در سال ۲۰۱۶ منتشر شده، به طور مفصل به جنبه‌های مختلف این سیستم‌ها از جمله زوج‌های سیال پرداخته است. طبق این منابع، زوج آب-لیتیوم بروماید وقتی در شرایط استاندارد کار می‌کند، ضریب عملکردی حدود ۰٫۷ تا ۰٫۸ دارد. ولی مشکل اصلی این زوج این است که لیتیم بروماید خورنده است و در بعضی شرایط، کریستال می‌زند و لوله‌ها را می‌بندد.

در مورد زوج آمونیاک-آب هم کتاب‌ها و مقالات زیادی وجود دارد Srikhirin .و همکاران در یک مقاله مروری معروف که در سال ۲۰۰۱ در مجله "Renewable and Sustainable Energy Reviews"منتشر شده، این زوج را به عنوان گزینه‌ای مناسب برای دماهای زیر صفر و کاربردهای صنعتی معرفی کرده‌اند. مزیت آمونیاک این است که اصلاً تبلور نمی‌زند و می‌تواند در دماهای خیلی پایین (مثلاً ۴۰- درجه سانتی‌گراد) هم کار کند. اما از طرف دیگر، آمونیاک خیلی سمی است. در منابع علمی معتبر، آمونیاک به عنوان ماده‌ای با سمیت حاد تنفسی (رده ۳) و بسیار سمی برای موجودات آبزی طبقه‌بندی شده است.

در مورد مایعات یونی که موضوع داغ روز است، تحقیقات بیشتر به سال‌های اخیر برمی‌گردد. مایعات یونی نمک‌هایی هستند که نقطه ذوبشان از ۱۰۰ درجه سانتی‌گراد پایین‌تر است و در دمای اتاق به حالت مایع باقی می‌مانند. آن‌ها از یک کاتیون آلی حجیم و یک آنیون معدنی یا آلی تشکیل شده‌اند. ویژگی مهم آن‌ها این است که فشار بخار خیلی کمی دارند، بنابراین به هوا آلودگی نمی‌دهند. در یک مقاله مروری که در سال ۲۰۱۳ در مجله "Ecotoxicology and Environmental Safety" منتشر شده، محققان هشدار داده‌اند که هر چند مایعات یونی در ابتدا به عنوان حلال‌های سبز و دوستدار محیط زیست معرفی شدند، اما بعداً مشخص شد که بعضی از آن‌ها خیلی سمی هستند و در محیط زیست تجزیه نمی‌شوند. در سال ۲۰۲۴، یک مقاله مروری در مجله "Energies" منتشر شد که در آن Wang و همکارانش آخرین پیشرفت‌ها در زمینه زوج‌های سیال مورد استفاده در تبرید جذبی را مرور کرده‌اند. همچنین در سال ۲۰۲۵، Itaniو همکارانش در مجله "Engineering Research Express" نتایج تحقیقات خود را در مورد یک زوج سیال جدید به نام "LiBr + [EMIM][ESO4] / ethanol"منتشر کردند.

علیرغم حجم قابل توجه پژوهش‌ها در زمینهٔ تبرید جذبی، بررسی انتقادی منابع نشان می‌دهد که سه شکاف اساسی همچنان پابرجاست. شکاف اول: غلبه پارادایم تک‌شاخصه. بیش از ۷۰ درصد مقالات منتشر شده در بازه ۲۰۲۵-۲۰۲۰ صرفاً بر بهینه‌سازی COP یا کاهش مصرف انرژی تمرکز

داشته‌اند. شکاف دوم: فقدان داده‌های میدانی برای زوج‌های نوظهور. در مورد مایعات یونی، اکثر مطالعات در سطح شبیه‌سازی ترمودینامیکی و سنتز آزمایشگاهی در مقیاس کوچک متوقف شده‌اند. شکاف سوم: نادیده گرفتن وابستگی به بافت :اثرات زیست‌محیطی یک زوج سیال به شدت به شرایط محلی (مانند دمای محیط، رطوبت، قیمت برق، و سیاست‌های زیست‌محیطی منطقه) وابسته است.

۳. روش تحقیق

این پژوهش از نوع مطالعات مروری و کاملاً کتابخانه‌ای است. فرایند تحقیق در چند مرحله انجام شد. مرحله اول: جستجوی منابع. ما یک جستجوی نظام‌مند در پایگاه‌های داده معتبر انجام دادیم. پایگاه‌های مورد استفاده شامل Scopus ، Google Scholar، ScienceDirect بود. مرحله دوم: غربالگری. از بین صدها مقاله و کتابی که پیدا شد، آن‌هایی که ارتباط مستقیم با موضوع ما داشتند جدا کردیم. در نهایت حدود ۳۰ منبع اصلی به عنوان مرجع نهایی انتخاب شدند. مرحله سوم: استخراج داده‌ها. از هر منبع، اطلاعات کمی و کیفی شامل شاخص ODP وGWP ، ضریب عملکرد(COP) ، محدوده دمای کاری ژنراتور، میزان سمیت و کلاس خطر، قابلیت اشتعال، مشکلات عملیاتی (خوردگی، تبلور، نشت، تولید لجن)، هزینه تقریبی تولید و بهره‌برداری و نتایج ارزیابی چرخه حیات استخراج شد.

برای مقایسه علمی، شاخص‌های زیر به عنوان مبنا قرار داده شد:

الف) شاخص‌های زیست‌محیطی مستقیم ODP وGWP

ب) شاخص‌های ایمنی و زیست‌محیطی غیرمستقیم: سمیت، اشتعال‌پذیری، قابلیت تجزیه‌پذیری زیستی، مشکلات عملیاتی شامل خوردگی، تبلور، تولید لجن و نشت.

ج) معیارهای فنی مرتبط با محیط زیست: ضریب عملکرد (COP) و دمای کاری ژنراتور.



شکل۱-روند نظام مند جستوجو وانتخاب منابع

۴. نتایج و بحث

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هر سه زوج سیال مورد بررسی، نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و هیچ کدام به تنهایی برای همه شرایط و کاربردها مناسب نیست. جدول ۱ خلاصه‌ای از نتایج به دست آمده برای هر زوج سیال را نشان می‌دهد.

جدول ۱. مقایسه خلاصه سه زوج سیال اصلی

معیار مقایسه		مایعات یونی	آمونیاک–آب(NH_3-H_2O)	آب–لیتیوم بروماید(H_2O-LiBr)
ODP		۰	۰	۰
GWPمستقیم		نزدیک صفر	۰	نزدیک صفر
GWPغیرمستقیم		کم تا متوسط (ویسکوزیته بالا)	متوسط (به خاطر یکسوکننده و مصرف انرژی)	متوسط (به خاطر خوردگی و تبلور)
COPمعمولی		تا ۰٫۸۵	۰٫۵–۰٫۶	۰٫۷–۰٫۸
دماهای کاری		بالای صفر (در حال تحقیق)	زیر صفر و بالای صفر (همه کاره)	بالای صفر (تهویه مطبوع)
سمیت		متغیر (گاهی زیاد)	خیلی زیاد	کم
اشتعال		عمدتاً نه	بله (در غلظت‌های بالا)	نه
خوردگی		بستگی دارد	بله (با مس)	بله (مشکل اصلی)
تبلور		نه (معمولاً)	نه	بله (مشکل اصلی)
هزینه مواد		خیلی زیاد	کم	متوسط
تجزیه‌پذیری زیستی		ضعیف تا متوسط (تحت تحقیق)	آمونیاک در طبیعت تجزیه می‌شود (کود است)	لیتیم بروماید تجزیه نمی‌شود (اما غلظت‌های کم)
کاربرد اصلی		تحقیقاتی، گرمای کم درجه	سردخانه‌های صنعتی، دمای زیر صفر	تهویه مطبوع، ساختمان‌ها

۴٫۱. بحث پیرامون زوج آب–لیتیوم بروماید:(H_2O-LiBr)

همان طور که در جدول ۱ می‌بینیم، این زوج از نظر شاخص‌های مستقیم زیست‌محیطی ODP و GWP وضعیت عالی دارد، چون آب هیچ اثر تخریب ازن یا گرمایش مستقیمی ندارد. ولی مشکل اصلی در جایی است که به لیتیم بروماید می‌رسیم. مسئله خوردگی: لیتیم بروماید در حضور اکسیژن خورنده است. در عمل، حتی با وجود خلأ نسبتاً خوب، مقداری اکسیژن وارد سیستم می‌شود و باعث زنگ زدن قطعات فلزی به خصوص در ژنراتور و جاذب می‌شود. مسئله تبلور: لیتیم بروماید اگر غلظتش خیلی بالا برود یا دمایش خیلی پایین بیاید، به حالت جامد (کریستال) درمی‌آید. کریستال‌ها

لوله‌ها را می‌بندند و جریان سیال را متوقف می‌کنند. مسئله لجن: در طول زمان، رسوبات و لجن در داخل سیستم جمع می‌شود که باید به نحوی تخلیه و دفع شود.

۴/۲. بحث پیرامون زوج آمونیاک-آب:(NH_3-H_2O)

همان طور که در جدول ۱ نشان داده شده است، این زوج هم مانند قبلی ODP و GWP مستقیم صفر دارد. ولی موضوع سمیت و اشتعال دقیقاً نقطه مقابل قضیه است. مسئله سمیت: آمونیاک خیلی سمی است. طبق استانداردهای بین‌المللی، آمونیاک در کلاس B2 (سمیت مزمن بالا و قابلیت اشتعال) قرار می‌گیرد. استنشاق مقادیر حتی کم آن (حدود ۳۵ قسمت در میلیون برای ۱۵ دقیقه) می‌تواند مشکلات تنفسی ایجاد کند و در غلظت‌های بالاتر، خفگی و مرگ به دنبال دارد. آمونیاک برای آبزیان هم خیلی سمی است) رده .(H400 مسئله اشتعال: آمونیاک در غلظت‌های خاصی (حدود ۱۵ تا ۲۸ درصد حجمی در هوا) قابل اشتعال است. مسئله خوردگی و سازگاری مواد: آمونیاک با مس و برنج واکنش می‌دهد و آن‌ها را خراب می‌کند. علی‌رغم تمام این معایب، آمونیاک یک مزیت بسیار کلیدی دارد: تبلور نمی‌زند. این یعنی بر خلاف لیتیم بروماید، می‌توان در دماهای خیلی پایین (حتی تا ۴۰- درجه سانتی‌گراد) بدون ترس از یخ زدگی کار کرد.

۴/۳. بحث پیرامون مایعات یونی:(Ionic Liquids)

حالا برسیم به نسل جدید و به اصطلاح "سبز". همان طور که جدول ۱ نشان می‌دهد، مایعات یونی یک بحث دو لبه هستند. جنبه خوب ماجرا: فشار بخار خیلی پایین مایعات یونی یعنی آن‌ها به هوا تبخیر نمی‌شوند. همچنین بسیاری از مایعات یونی غیرقابل اشتعال هستند، بنابراین خطر آتش‌سوزی هم ندارند. پایداری حرارتی آن‌ها هم خوب است و تا ۴۵۰ درجه سانتی‌گراد تجزیه نمی‌شوند. از نظر عملکرد فنی هم مایعات یونی می‌توانند خیلی خوب کار کنند. به عنوان مثال، در تحقیقی که Itani و همکاران انجام دادند، یک زوج سه بخشی بر پایه (LiBr + [EMIM][ESO4]\Ethanol)توانست در دمای ژنراتور فقط ۵۰ درجه سانتی‌گراد کار کند و COP آن حدود ٪۱۵ بهتر از زوج معمولی آب-لیتیوم بروماید بود. اما جنبه بد ماجرا: هر مایع یونی خودش یک ماده شیمیایی است که برای ساختن آن از واکنش‌های شیمیایی مختلفی استفاده می‌شود. بعضی از مایعات یونی به شدت سمی هستند و در محیط زیست تجزیه نمی‌شوند. ضمن اینکه هزینه تولید مایعات یونی در حال حاضر خیلی بالا است، بنابراین ردپای کربن تولید آن‌ها هم قابل توجه است. نکته جالب دیگر این که بعضی از مایعات یونی ویسکوزیته بالایی دارند (گاهی تا ۱۰۰ برابر آب)، که این موضوع نیاز به پمپ‌های قوی‌تر و در نتیجه مصرف انرژی بیشتر دارد.



شکل ۲. مقایسه سه زوج سیال از نظر شاخص‌های زیست‌محیطی و عملیاتی

۵. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، سه دسته اصلی از زوج‌های سیال عامل در سیستم‌های تبرید جذبی (آب-لیتیوم بروماید، آمونیاک-آب و مایعات یونی) از نظر شاخص‌های مختلف زیست‌محیطی شامل تخریب لایه ازن(ODP) ، گرمایش جهانی(GWP) ، سمیت، اشتعال‌پذیری، قابلیت تجزیه‌پذیری و مشکلات عملیاتی مانند خوردگی و تبلور مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند.

یافته‌های اصلی این تحقیق را می‌توان در چند نکته خلاصه کرد: اول: هیچ زوج سیالی صد در صد بدون اثر زیست‌محیطی نیست. حتی زوج‌هایی که ODP و GWP مستقیم صفر دارند (مانند آب-لیتیوم بروماید و آمونیاک-آب)، به دلایل مختلف مثل خوردگی، تبلور، سمیت بالا یا مصرف انرژی زیاد، اثرات غیرمستقیم قابل توجهی بر محیط زیست دارند. دوم: زوج آب-لیتیوم بروماید برای کاربردهای تهویه مطبوع (دمای بالای صفر) و مناطقی که منبع گرمای کم درجه (مثل انرژی خورشیدی یا گرمای هدررفته) در دسترس است، یک انتخاب مناسب محسوب می‌شود. با این حال، مشکلات خوردگی و تبلور آن نباید نادیده گرفته شوند و باید با استفاده از افزودنی‌ها یا کنترل دقیق شرایط عملیاتی، این مشکلات مدیریت شوند. سوم: زوج

آمونیاک-آب علی‌رغم مزیت عدم تبلور و قابلیت کار در دماهای زیر صفر، به دلیل سمیت بسیار بالا و اشتعال‌پذیری، فقط برای کاربردهای صنعتی با امکانات ایمنی مناسب (نظیر سردخانه‌های بزرگ و کارخانه‌های فرآوری مواد غذایی) توصیه می‌شود. چهارم: مایعات یونی به عنوان نسل جدید زوج‌های سیال، پتانسیل بالایی برای تبرید جذبی سبز و کم مصرف دارند. دمای کاری پایین، عدم آلودگی هوا و پایداری حرارتی از مزایای مهم آن‌هاست. با این حال، چالش‌هایی مانند سمیت بالقوه، تجزیه‌ناپذیری در محیط زیست و هزینه بالای تولید، کاربرد گسترده آن‌ها را در حال حاضر محدود کرده است.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود: به محققان: کار بر روی توسعه مایعات یونی نسل جدید با گروه‌های عاملی اکسیژنه برای بهبود تجزیه‌پذیری زیستی و کاهش سمیت ادامه یابد. به صنعتگران و مهندسان طراح: برای تهویه مطبوع ساختمان‌ها و استفاده از انرژی خورشیدی یا گرمای هدررفته، زوج آب-لیتیوم بروماید اگر با مدیریت مناسب خوردگی همراه شود، یک انتخاب منطقی است. برای سرمایش صنعتی در دمای زیر صفر، زوج آمونیاک-آب گزینه اصلی است، مشروط بر اینکه سیستم‌های تشخیص نشت و تهویه مناسب نصب شود. به سیاست‌گذاران: استانداردهای ارزیابی زیست‌محیطی سیستم‌های تبرید را به روز کنند و علاوه بر شاخص‌های مستقیم ODP وGWP ، شاخص‌های غیرمستقیم مانند خوردگی، تولید لجن و سمیت را هم در نظر بگیرند.

جدول ۲. ماتریس تصمیم گیری نهایی

معیار اولویت	وزن پیشنهادی	آب-لیتیوم بروماید	آمونیاک-آب	مایعات یونی
ایمنی	۲۵%	۴	۱	۴
عملکرد زیست محیطی	۲۵%	۴	۲	۴
قابلیت اطمینان عملیاتی	۲۰%	۲	۴	۳
هزینه مواد اولیه	۱۵%	۴	۵	۱
سازگاری با گرما کم درجه	۱۵%	۲	۳	۵
امتیاز کل(۱تا۵)	۱۰۰%	۳٫۴	۲٫۸	۳٫۶

جدول ۳. جدول زمانی تکامل فناوری وچشم انداز ۲۰۳۰

زوج سیال	وضعیت فعلی (۲۰۲۵)	چالش اصلی باقیمانده	پیش‌بینی وضعیت در ۲۰۳۰
$LiBr-H_2O$	تجاری، بالغ، سهم بازار ۷۰٪	خوردگی و تبلور (حل نشده کامل)	تجاری با افزودنی‌های هوشمند ضد تبلور
NH_3-H_2O	تجاری، بالغ برای صنعت، سهم بازار ۲۵٪	سمیت و اشتعال (هزینه ایمنی بالا)	تجاری با سنسورهای هوشمند و سیستم‌های مهار نشت
مایعات یونی (نسل اول)	آزمایشگاهی، پیشرفته، چند نمونه پایلوت	هزینه تولید (۵۰-۲۰۰ دلار/کیلوگرم)، سمیت	نمونه‌های پیش‌تجاری در بازارهای خاص

مایعات یونی (نسل دوم)	تحقیقات پایه (سنتز سبز)	سنتز پایدار از مواد تجدیدپذیر	تحقیقات پیشرفته،4-3 TRL
سامانه های هیبریدی(libr+الکل+il)	تحقیقاتی	پایداری طولانی‌مدت (>۵۰۰۰ ساعت)	ورود به بازارهای تخصصی (گرمای ۵۰-۶۵ درجه)

منابع

American Chemical Society. (2021). Ammonia - Hazardous Substance Fact Sheet. ACS Publications.
de Medeiros Neto, J. L., De Souza, R. J., Cabral dos Santos, C. A., de Carvalho, J. B., & Alves, D. N. L. (2024). Life Cycle Assessment and Exergoenvironmental Analysis of a Double-Effect Vapor Absorption Chiller Using Green Hydrogen, Natural Gas, and Biomethane. *Sustainability*, 16(1), 63.
Deng, Y. (2011). Physico-chemical properties and environmental impact of ionic liquids (Doctoral dissertation). Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand 2.
Herold, K. E., Radermacher, R., & Klein, S. A. (2016). *Absorption Chillers and Heat Pumps*. CRC Press.
Itani, N., Dib, R., Moubayed, N., & Maatouk, C. (2025). Techno-economic and environmental assessment of an ionic liquid-enhanced LiBr absorption chiller for low-carbon cooling. *Engineering Research Express*, 7, 045564.
Petkovic, M., Seddon, K. R., Rebelo, L. P. N., & Silva Pereira, C. (2011). A brief overview of the potential environmental hazards of ionic liquids. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 74(1).
Srikhirin, P., Aphornratana, S., & Chungpaibulpatana, S. (2001). A review of absorption refrigeration technologies. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 5(4), 343-372.
Stoecker, W. F., & Jones, J. W. (1982). *Refrigeration and Air Conditioning*. McGraw-Hill.
University of North Texas. (2015). Ammonia usage in vapor compression for refrigeration and air-conditioning in the United States. UNT Digital Library.
University of Padova / University of Kassel. (2025). Commissioning and reconstruction of a H2O/LiBr falling-film absorber for the analysis of the effect of additives on the heat and mass transfer. Master's Thesis.
Wang, L., He, L., & He, Y. (2024). Review on Absorption Refrigeration Technology and Its Potential in Energy-Saving and Carbon Emission Reduction in Natural Gas and Hydrogen Liquefaction. *Energies*, 17(14), 3427.
Sreedharan, R., et al. (2024). A critical review of ionic liquid-based working pairs: from lab to market. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 189, 113980.
Hassan, A. H., & Lee, S. (2025). Comparative life cycle water footprint of absorption chillers: LiBr vs NH_3. *Water Research*, 210, 117990.
European Commission – Joint Research Centre. (2025). Best Available Techniques (BAT) for Industrial Refrigeration. EUR 31234 EN.
Zhao, Y., & Wang, L. (2024). Toxicological assessment of imidazolium-based ionic liquids on aquatic organisms: a meta-analysis. *Chemosphere*, 350, 141023.
Papadopoulos, A. I., et al. (2025). Computer-aided design of novel working pairs for absorption cooling: environmental criteria. *Computers & Chemical Engineering*, 175, 108280.
Iran Ministry of Energy. (2024). National report on energy consumption in cooling sector. Tehran: MOE Publications.
International Institute of Refrigeration (IIR). (2025). Global roadmap for natural refrigerants in warm climates. Paris: IIR.
Kim, D., & Park, J. (2026). Field test of an air-cooled NH_3-H_2O absorption chiller in a Korean food plant. *International Journal of Refrigeration*, 162, 112-124.

طراحی فیلتر میکرواستریپ میاننگذر U شکل قابل تنظیم

امیررضا سلیمان‌پور[۱]، شهباز ریحانی[۲]

[۱] ایران، رشت، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی برق a.solaymanpour@gmail.com
[۲] ایران، رشت، دانشگاه گیلان، گروه مهندسی برق shahbaz@guilan.ac.ir

چکیده

در این مقاله، یک فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل با قابلیت تغییر فرکانس مرکزی از طریق کنترل ظرفیت خازنی ارائه و بررسی شده است. ایده اصلی ساختار پیشنهادی، استفاده از یک تشدیدکننده U شکل بهینه شده در ابعاد به همراه یک خازن متغیر است که به‌صورت الکتریکی به ناحیه مشخصی از تشدیدکننده متصل می‌شود. در ساختارهای متداول میکرواستریپی، فرکانس تشدید و در نتیجه فرکانس عملکرد فیلتر عمدتاً توسط ابعاد هندسی تشدیدکننده، مشخصات زیرلایه و نحوه کوپلینگ تعیین می‌شود. ازاین‌رو، تغییر فرکانس مرکزی پس از ساخت معمولاً مستلزم تغییر فیزیکی ساختار یا استفاده از روش‌های پیچیده‌تر تنظیم است. در ساختار پیشنهادی، با افزودن خازن متغیر، امکان کنترل ظرفیت خازنی مؤثر تشدیدکننده و در نتیجه تنظیم فرکانس عملکرد بدون تغییر ابعاد فیزیکی فیلتر فراهم شده است. با تغییر مقدار ظرفیت خازن، شرایط تشدید ساختار تغییر کرده و فرکانس تشدید از محدوده ۱٫۹ تا ۲٫۴۵ گیگاهرتز به صورت پیوسته جابه‌جا می‌شود. برای بررسی عملکرد فیلتر، ساختار پیشنهادی به‌صورت سه‌بعدی مدل‌سازی شده و تحلیل تمام‌موج آن در محیط شبیه‌سازی الکترومغناطیسی نرم افزار ADS انجام گرفته است. پارامترهای پراکندگی S_{11} و S_{21} برای مقادیر مختلف ظرفیت خازن استخراج و با یکدیگر مقایسه شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که تغییر ظرفیت خازن متغیر، موجب جابه‌جایی مشخصه فرکانسی فیلتر و امکان تنظیم فرکانس عملکرد آن می‌شود. این قابلیت، در کنار ساختار نسبتاً ساده و فشرده تشدیدکننده U شکل، امکان استفاده از فیلتر پیشنهادی را در سامانه‌هایی که نیازمند انتخاب یا تغییر باند فرکانسی هستند فراهم می‌کند. در مجموع، نتایج به‌دست‌آمده بیانگر آن است که روش پیشنهادی می‌تواند راهکاری مناسب برای طراحی فیلترهای میکرواستریپ قابل تنظیم با کنترل خازنی باشد.

واژه‌هاي كليدي

فیلتر میکرواستریپ، فیلتر قابل تنظیم، فیلتر میان‌نگذر، تشدیدکننده U شکل، خازن متغیر، فرکانس تشدید.

۱. مقدمه

فیلترهای میان‌نگذر با عملکرد بالا و ابعاد فشرده در سامانه‌های نوین مخابرات بی‌سیم، به‌ویژه در کاربردهایی که حذف سیگنال‌های تداخلی مدنظر است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. مبانی نظری، روش‌های طراحی و پیاده‌سازی فیلترهای میان‌نگذر به‌خوبی در منابع علمی مستند شده‌اند. در اغلب روش‌های طراحی، برای ایجاد مشخصه میان‌نگذر از یک یا چند مدار تشدیدی استفاده می‌شود.

از جمله ساختارهای تشدیدکننده به‌کاررفته در طراحی این فیلترها می‌توان به رزوناتورهای حلقه باز با پیکربندی‌های مختلف، نظیر حلقه بازC شکل [۱]، حلقه باز مستطیلی [۲] و حلقه شکاف‌دار مربعی (Square Split-Ring Resonator) [۳]، اشاره کرد. همچنین، در پژوهش [۴] یک شیارC شکل در صفحه زمین و در زیر خط میکرواستریپ ایجاد شده است تا پاسخ میان‌نگذر حاصل شود. در مطالعه [۵] نیز، آرایه‌های تناوبی از رزوناتورهای حلقه شکاف‌دار مکمل (Complementary Split-Ring Resonators: CSRRs) در صفحه زمین خط میکرواستریپ حک شده‌اند تا مشخصه میان‌نگذر ایجاد شود. افزون بر این، پیکربندی‌های تک‌سلولی و چندسلولی رزوناتورهای حلقه شکاف‌دار با هدف دستیابی به عملکرد بهتر در طراحی فیلترها مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۶-۸].

در مراجع [۱۰-۹]، رزوناتورهایL شکل وT شکل که به‌صورت مجاورتی به خط انتقال کوپل شده‌اند، برای ایجاد پاسخ میان‌نگذر به‌کار گرفته شده‌اند. همچنین، در پژوهش‌های [۱۱-۱۲] از استاب‌های اتصال‌کوتاه و استاب‌های اتصال‌باز برای طراحی این نوع فیلترها استفاده شده است.

از سوی دیگر، شیارها (Slots) نیز به‌طور گسترده در طراحی آنتن‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۱۳] و همچنین برای افزایش ایزولاسیون میان آنتن‌های با فاصله کم به کار رفته‌اند [۱٤]. در این کاربردها، از تشدید نیم‌طول‌موجی شیار بهره گرفته شده است، به‌گونه‌ای که شیار در فرکانس تشدید همانند یک مدار تشدید موازی با امپدانس بسیار زیاد عمل می‌کند. این ویژگی سبب افزایش ایزولاسیون یا ایجاد ضریب بازتاب بالا در فرکانس مورد نظر می‌شود.

در یکی از پژوهش‌های اخیر [۱۵]، سه آرایش مختلف برای تا کردن شیار شامل Lشکل، Uشکل و مارپیچی (Meander-Shaped) در طراحی یک فیلتر میان‌نگذر سه‌بانده مورد استفاده قرار گرفته است.

فیلتر پیشنهادی را می‌توان به‌عنوان یک بخش مجزا به یک سامانه از پیش طراحی‌شده افزود یا آن را در یک مدار موجود به‌صورت یکپارچه پیاده‌سازی کرد. با این حال، عناصر تشدیدکننده‌ای که به‌کار گرفته شده‌اند [۵-۱۲]، از ابعاد نسبتاً بزرگی برخوردارند، ازاین‌رو، امکان ادغام آن‌ها در مدارهای از پیش طراحی‌شده به‌سادگی وجود ندارد.

با پیشرفت روزافزون سامانه‌های مخابراتی بی‌سیم، تقاضا برای مدارهای انعطاف‌پذیر با قابلیت بازپیکربندی و کار در باندهای فرکانسی متعدد به طرز چشمگیری افزایش یافته است. با این حال، اکثر فیلترهای میکرواستریپ سنتی دارای ساختاری استاتیک بوده و پس از فرآیند ساخت، پاسخ فرکانسی ثابتی ارائه می‌دهند. عدم امکان تغییر فرکانس قطع در این فیلترها، کارایی آن‌ها را در مدارهای نوین با محدودیت‌های جدی مواجه می‌سازد، چراکه بهره‌گیری از ساختارهای ثابت در سامانه‌های چندفرکانسی، مستلزم استفاده از بانک‌های فیلتر متعدد یا شبکه‌های سوئیچینگ پیچیده است که در نهایت به افزایش چشمگیر حجم، هزینه و تلفات سیستم می‌انجامد. از این رو، طراحی و توسعه فیلترهایی با قابلیت تنظیم‌پذیری دینامیکی فرکانس قطع، به یک ضرورت کلیدی در سامانه‌های مخابراتی نسل جدید تبدیل شده است تا بتوان تنها با یک ساختار فشرده، انعطاف‌پذیری عملکردی مورد نیاز سیستم را تأمین کرد.


به منظور پاسخ به نیازهای یادشده و غلبه بر محدودیت‌های ساختارهای ثابت، در این مقاله یک فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر بر پایه رزوناتور U شکل [۱٦] با قابلیت تنظیم و بهینه شده در ابعاد ارائه شده است. در ساختار پیشنهادی، با یکپارچه‌سازی یک خازن متغیر در ناحیه رزوناتور، امکان

کنترل پیوسته فرکانس قطع فراهم گردیده است. نتایج حاصل نشان می‌دهد که با تغییر ظرفیت خازن متغیر در بازه ۰٫۱ pF تا ۱ pF، فرکانس قطع فیلتر به‌صورت کاملاً قابل‌کنترل و پیوسته از ۲٫۴۵ GHz تا ۱٫۹ GHz جابه‌جا می‌شود. این ساختار ضمن برخورداری از ابعاد فشرده و تطبیق امپدانس مناسب، به‌راحتی درون خط میکرواستریپ قابل تعبیه بوده و نیازی به افزایش ابعاد عرضی مدار ندارد لذا انعطاف‌پذیری بالایی را برای به‌کارگیری در سامانه‌های مخابراتی چندفرکانسی نوین فراهم می‌سازد.


در این مقاله، ابتدا ساختار و مبانی طراحی یک فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر با رزوناتور U شکل معرفی شده و مدار معادل آن تحلیل می‌شود. سپس، سازوکار قابلیت تنظیم فرکانسی با به‌کارگیری خازن متغیر و اثر تغییر ظرفیت آن بر جابه‌جایی فرکانس تشدید مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت، نتایج شبیه‌سازی‌های الکترومغناطیسی ارائه شده و پارامترهای عملکردی فیلتر پیشنهادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرند.

۲. ساختار فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل پیشنهادی

هندسه شیارU شکل پیشنهادی حک‌شده بر روی خط میکرواستریپ در شکل ۱ نشان داده شده است. در این تحلیل، زیرلایه مورد استفاده FR4 با ثابت دی‌الکتریک ε_r=٤٫٦ و تانژانت تلفات ۰٫۰۲۵ است، در حالی که برای خط میکرواستریپ و صفحه زمین از مس آنیل‌شده (Annealed Copper) استفاده شده است. ابعاد بهینه شده زیرلایه ۱٫۵ mm × ۲۰ × ۲۰ است و پهنای خط میکرواستریپ (w) برای دست‌یابی به امپدانس ۵۰Ω برابر با ۳٫۰۵mm در نظر گرفته شده است. این شیار زمانی به رزونانس می‌رسد که طول آن (LS) مضربی از نصف طول موج موج‌بر (λ_e) باشد. بنابراین، می‌توان نشان داد که فرکانس رزونانسf_r از رابطه زیر به دست می‌آید:



(الف)



(ب)

شکل ۱. (الف) هندسه شیارU شکل حک‌شده بر روی خط میکرواستریپ [۱۶] و (ب) چیدمان (Layout) فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل پیشنهادی در نرم‌افزار ADS

(۱)

$$f_r = \frac{nc}{2LS\sqrt{\varepsilon_{eff}}}$$

(۲)

$$LS = 2l + d$$


که در آن n شماره مد و c سرعت نور است. ثابت دی‌الکتریک مؤثر به صورت زیر به دست می‌آید:

(۳)

$$\varepsilon_{eff} = \frac{\varepsilon_r+1}{2} + \frac{\varepsilon_r-1}{2}(1 + 12\frac{hs}{w})^{-0.5}$$

که در آن hs/w نسبت ضخامت زیرلایه به پهنای خط است. با توجه به روابط یادشده و ویژگی‌های زیرلایه FR4، این شیار با ابعاد l=۱۸٫۲، c=۰٫۵ و d=۱٫۰۵ میلی‌متر طراحی شد تا رزونانس در فرکانس ۲٫۴۵ GHz حاصل گردد.

مطابق شکل ۲ رفتار شیار رزونانسی را می‌توان به عنوان نتیجه یک مدار LC موازی که به صورت سری به خط میکرواستریپ متصل شده است توضیح داد.



شکل ۲. مدار معادل فیلتر U شکل [۱۶]

در حالت رزونانس، امپدانس بالای مدار RLC باعث ایجاد عدم تطابق (Mismatch) می‌شود که این امر به صورت افزایش در ضریب بازتاب S_{11} و کاهش در ضریب انتقال S_{21} نمود پیدا می‌کند. در هر یک از دو رویکرد فوق، ضریب بازتاب از رابطه زیر به دست می‌آید:

(۴)
$$\Gamma = S_{11} = (Z_L(\omega) - Z_0)/(Z_L(\omega) + Z_0)$$

که در آن Z_0 امپدانس مشخصه خط میکرواستریپ بدون شیار است (که مقدار آن ۵۰Ω طراحی شده است) و $Z_L(\omega)$ امپدانس مدار معادل خط میکرواستریپ دارای شیار می‌باشد. المان‌های LC در مدار معادل، رزونانس شیار را مدلسازی می‌کنند، در حالی که مقاومت R تلفات موجود در زیرلایه و مس را لحاظ می‌نماید. بنابراین، امپدانس آن بخش از خط میکرواستریپ که شامل شیار است از رابطه زیر به دست می‌آید:


(۵)
$$Z_L(\omega) = \frac{j\omega L}{(1-\omega^2 LC + j\omega L/R)}$$

فرکانس رزونانس (تشدید) از رابطه $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ به دست می‌آید و در نتیجه $Z_L(\omega_0) = R$ خواهد بود. بنابراین در حالت رزونانس ضریب بازتاب به صورت زیر خواهد بود:

(۶)

$$\Gamma(\omega_0) = S_{11}(\omega_0) = \frac{R-Z_0}{Z_L+Z_0} = \frac{R-50}{R+50}$$

پس از تکمیل طراحی چیدمان، فیلتر پیشنهادی تحت شبیه‌سازی الکترومغناطیسی (EM) در نرم‌افزار ADS قرار گرفت. شکل ۳ پارامترهای S مربوط به فیلتر را نشان می‌دهد.




شکل ۳. پارامترهای S فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل پیشنهادی

شبیه‌سازی الکترومغناطیسی ساختار میکرواستریپ پیشنهادی با رزوناتور شیاری U شکل در بازه فرکانسی ۱ تا ۱۰ گیگاهرتز انجام شد و پارامترهای پراکندگی استخراج گردید. همان‌طور که در پاسخ‌های فرکانسی مشخص است، فیلتر رفتار میان‌نگذر (Notch) کاملاً مشخصی را نمایش می‌دهد. نخستین و اصلی‌ترین رزونانس Notch در فرکانس ۲٫۴۵ گیگاهرتز رخ داده است که در آن، ضریب انتقال S_{21} به تضعیف ۱۹٫۵- دسی‌بل دست می‌یابد. در این فرکانس رزونانس، ضریب بازتاب S_{11} تا ۱٫۲- دسی‌بل افزایش یافته که نشان‌دهنده انعکاس بیش از ۹۰ درصد توان ورودی و عدم عبور سیگنال ناخواسته است.


در خارج از باندهای ناپذیرفته، ساختار دارای عملکرد عبوری بسیار مطلوبی است، به‌طوری که تلفات عبوری (Insertion Loss) نزدیک به صفر دسی‌بل بوده و تلفات بازگشتی (Return Loss) در فرکانس‌های میان‌باندی از جمله ۵٫۶ گیگاهرتز و ۹٫۶ گیگاهرتز به بیش از ۲۹- دسی‌بل تا ۳۶- دسی‌بل می‌رسد که تطبیق امپدانسی فوق‌العاده ۵۰Ω خط انتقال را تأیید می‌کند. علاوه بر این، رفتار تشدیدی در فرکانس بالاتر حدود ۷٫۶ گیگاهرتز تقریباً ۳ برابر فرکانس پایه ($f_2 \approx 3f_1$) با عمق تضعیف حدود ۱۳- دسی‌بل تکرار شده است که با رفتار فیزیکی و امپدانسی رزوناتورهای شیاری نیم‌موج ($\lambda_e/2$)سازگاری دارد. همچنین انطباق کامل نمودارهای S_{11} با S_{22} و همچنین S_{21} با S_{12}، متقابل و متقارن بودن سازه را اثبات می‌کند.

۳. ساختار فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل قابل تنظیم پیشنهادی

در این بخش، ساختار فیلتر میکرواستریپ قابل تنظیم پیشنهادی و نحوه عملکرد آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. ایده اصلی در طراحی این فیلتر، ایجاد یک ساختار تشدیدکننده میکرواستریپی و استفاده از یک خازن متغیر به‌منظور کنترل و تنظیم فرکانس عملکرد فیلتر است. برخلاف فیلترهای میکرواستریپ متداول که فرکانس عملکرد آن‌ها عمدتاً توسط ابعاد فیزیکی خطوط انتقال، طول تشدیدکننده و مشخصات زیرلایه تعیین می‌شود، در ساختار پیشنهادی امکان تغییر فرکانس عملکرد بدون تغییر در ابعاد فیزیکی فیلتر فراهم شده است. این ویژگی، ساختار پیشنهادی را در گروه فیلترهای قابل تنظیم قرار می‌دهد و می‌تواند آن را برای کاربردهایی که نیازمند تغییر فرکانس عملکرد هستند، مناسب سازد.



(الف)



(ب)

شکل ۴. (الف) چیدمان فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل قابل تنظیم پیشنهادی و (ب) نمای هندسی سه بعدی طراحی شده آن در نرم افزار Altium Designer

چیدمان و نمای سه بعدی ساختار پیشنهادی در شکل ٤ ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، ساختار فیلتر از یک مسیر انتقال میکرواستریپی، یک بخش تشدیدکننده و یک ناحیه اتصال برای قرارگیری خازن متغیر تشکیل شده است. ورودی و خروجی فیلتر در دو طرف ساختار قرار گرفته‌اند و سیگنال ورودی پس از ورود به خط انتقال، تحت تأثیر رفتار تشدیدی ساختار قرار می‌گیرد. هندسه تشدیدکننده به‌گونه‌ای انتخاب شده است که مسیر الکتریکی مناسبی برای ایجاد تشدید در محدوده فرکانسی موردنظر فراهم شود. در جدول ۱ ابعاد هندسی فیلتر پیشنهادی ارائه شده است:

جدول ۱. ابعاد چیدمان فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر U شکل قابل تنظیم پیشنهادی

پارامتر	اندازه(mm)
W_{u1}	۰/۵
W_{u2}	۱/۰۵
W_{u3}	۳/۰۵
W_s	۱۵/۵
L_{c1}	۲۹/۲
L_{c2}	۱/۴۵

L_{h1}	۰/۵
L_{h2}	۱/۰۵
L_{h3}	۲/۰۵
L_s	۳۲/۱

یکی از مهم‌ترین قسمت‌های ساختار پیشنهادی، ناحیه باریک ایجادشده در بخش مرکزی فیلتر است. جهت دستیابی به قابلیت تنظیم‌پذیری فرکانس قطع در فیلتر U شکل پیشنهادی، یک حفره مس‌اندود به شعاع ۰/۲۵ mm در ناحیه باریک مرکزی خط میکرواستریپ تعبیه شده است. این حفره به‌عنوان مسیر اتصال الکتریکی خازن متغیر (ورکتور) به ساختار تشدیدکننده عمل می‌کند. با تغییر ظرفیت این خازن، رفتار تشدیدی ساختار دستخوش تغییر شده و فرکانس قطع فیلتر به‌صورت مستقیم کنترل می‌شود.

از دیدگاه مدار معادل، تشدیدکننده موجود در ساختار را می‌توان به‌صورت یک شبکه دارای عناصر القایی و خازنی مؤثر در نظر گرفت. مسیر جریان در قسمت فلزی ساختار، یک اندوکتانس مؤثر ایجاد می‌کند، در حالی که شکاف‌ها، نواحی مجاور هادی‌ها و خازن متصل‌شده به ساختار، ظرفیت خازنی مؤثر را تشکیل می‌دهند. بنابراین، فرکانس تشدید ساختار را می‌توان به‌صورت تقریبی از رابطه زیر بیان کرد:

(۷)

$$f_0 = \frac{1}{2\Pi\sqrt{L_{eff}C_{eff}}}$$

که در آن L_{eff} و C_{eff} به‌ترتیب اندوکتانس و ظرفیت مؤثر تشدیدکننده هستند. نکته اساسی در ساختار پیشنهادی این است که در حالی که L_{eff} عمدتاً توسط هندسه فیزیکی ساختار تعیین می‌شود، مقدار C_{eff} را می‌توان با تغییر ظرفیت خازن متغیر کنترل کرد. بنابراین، برخلاف روش‌های متداول تنظیم فرکانس که نیازمند تغییر ابعاد فیزیکی یا استفاده از ساختارهای مکانیکی هستند، در این روش تغییر ظرفیت خازن باعث تنظیم فرکانس عملکرد فیلتر می‌شود.

با افزایش ظرفیت خازن متغیر، ظرفیت خازنی مؤثر تشدیدکننده افزایش می‌یابد. بر اساس رابطه فوق، افزایش C_{eff} موجب کاهش فرکانس تشدید می‌شود. در مقابل، کاهش ظرفیت خازن متغیر باعث کاهش ظرفیت مؤثر و در نتیجه افزایش فرکانس تشدید خواهد شد. بنابراین، می‌توان با کنترل مقدار ظرفیت خازن، فرکانس عملکرد فیلتر را در یک بازه مشخص جابه‌جا کرد. این وابستگی را می‌توان به‌صورت کیفی به شکل زیر بیان کرد:

(۸)

$$C_{VAR} \uparrow \quad C_{eff} \uparrow \quad f_0 \downarrow$$

و به‌طور مشابه:

(۹)


$$C_{VAR} \downarrow \quad C_{eff} \downarrow \quad f_0 \uparrow$$

از این رو، پارامتر کنترلی اصلی در فیلتر پیشنهادی، مقدار ظرفیت خازن متغیر است.
برای پیاده‌سازی قابلیت تنظیم‌پذیری، یک نقطه اتصال در بخش مرکزی ساختار در نظر گرفته شده است. این نقطه در شکل ٤ با ناحیه باریک مشخص شده و امکان برقراری اتصال میان خازن متغیر و بخش تشدیدکننده را فراهم می‌کند. ساختار لایه‌ای فیلتر و نحوه قرارگیری این اتصال در شکل ٥ نشان داده شده است.




شکل ٥. ساختار زیرلایه فیلتر پیشنهادی

همان‌طور که در این شکل مشاهده می‌شود، فیلتر از لایه‌های فلزی و دی‌الکتریک تشکیل شده و یک اتصال عمودی برای برقراری ارتباط الکتریکی میان بخش‌های مختلف ساختار در نظر گرفته شده است. استفاده از این مسیر عمودی باعث می‌شود خازن متغیر بتواند مستقیماً به ناحیه موردنظر از تشدیدکننده متصل شود. از آنجا که این اتصال در ناحیه‌ای قرار گرفته است که دارای توزیع میدان الکتریکی قابل توجهی است، تغییر ظرفیت خازن می‌تواند تأثیر محسوسی بر شرایط تشدید ساختار داشته باشد.
در این ساختار، خازن متغیر عملاً به‌عنوان یک عنصر بارگذاری خازنی عمل می‌کند. بنابراین، تغییر ظرفیت آن باعث تغییر شرایط مرزی الکترومغناطیسی در اطراف ناحیه تشدیدکننده می‌شود. در نتیجه، میدان الکتریکی و توزیع جریان روی ساختار نیز متناسب با مقدار ظرفیت اعمال‌شده تغییر می‌کند. این تغییر در توزیع میدان در نهایت خود را به‌صورت جابه‌جایی فرکانس تشدید در پاسخ فرکانسی فیلتر نشان می‌دهد.
یکی از مزایای این روش آن است که برای تغییر فرکانس عملکرد، نیازی به تغییر ابعاد فیزیکی خطوط انتقال یا ساختار تشدیدکننده وجود ندارد. تمام ابعاد هندسی فیلتر ثابت باقی می‌مانند و تنها با تغییر مقدار ظرفیت خازن، نقطه عملکرد فیلتر جابه‌جا می‌شود. بنابراین، قابلیت تنظیم فرکانسی بدون افزایش قابل توجه پیچیدگی هندسی ساختار حاصل می‌شود.
از زیرلایه FR4 با ثابت دی‌الکتریک $\varepsilon_r=4/6$ و ضخامت ۱/۵mm برای طراحی این فیلتر استفاده شده است. پس از ترسیم چیدمان فیلتر پیشنهادی شبیه‌سازی الکترومغناطیسی و پارامترهای S فیلتر ارائه شده قابل تنظیم استخراج شد که در شکل ۶ نشان داده شده است.


Microstrip U-Slot Tunable Filter S-Parameters
dB(S(1,1))
freq, GHz

(الف)


Microstrip U-Slot Tunable Filter S-Parameters
dB(S(2,1))
freq, GHz

(ب)

شکل ۶. استخراج پارامترهای پراکندگی فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر پیشنهادی با در نظر گرفتن تغییرات ظرفیت خازن (الف) پارامتر S_{11} (ب) پارامتر S_{21}

نتایج شبیه‌سازی ارائه‌شده در شکل ۶، عملکرد قابل‌تنظیم فیلتر پیشنهادی را به‌خوبی نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، با تغییر ظرفیت خازن متغیر C_{VAR} از محدوده ۰٫۱ pF تا ۱ pF محل فرکانس تشدید و در نتیجه فرکانس قطع فیلتر در طول محور فرکانس جابه‌جا می‌شود. از این رو، برخلاف فیلترهای میکرواستریپ با پاسخ ثابت، پاسخ فرکانسی این ساختار محدود به یک فرکانس واحد نبوده و قابلیت بازپیکربندی در محدوده عملیاتی مورد نظر را دارد.

علت فیزیکی این رفتار به تغییر ظرفیت خازنی مؤثر C_{eff} ساختار بازمی‌گردد. به‌طور کلی طبق رابطه ۷، فرکانس تشدید یک رزوناتور با معکوس ریشه دوم حاصل‌ضرب اندوکتانس و ظرفیت مؤثر رابطه دارد. از آنجا که اندوکتانس مؤثر (L) عمدتاً توسط ابعاد هندسی فیلتر تعیین شده و ثابت است، تغییرات C_{VAR} به عنصر اصلی کنترل‌کننده فرکانس تشدید تبدیل می‌شود، به‌طوری‌که افزایش ظرفیت خازن سبب انتقال پاسخ فرکانسی به سمت فرکانس‌های پایین‌تر و کاهش آن موجب جابه‌جایی به سمت فرکانس‌های بالاتر می‌گردد.

این جابه‌جایی فرکانسی به‌صورت پیوسته و کاملاً قابل‌کنترل انجام می‌شود که انعطاف‌پذیری بالایی را برای استفاده از فیلتر در سامانه‌های چندفرکانسی فراهم می‌سازد. علاوه بر جابه‌جایی فرکانس مرکزی، تغییرات C_{VAR} بر شرایط بارگذاری رزوناتور و کوپلینگ آن با خط انتقال نیز اثرگذار است که این امر تغییر در عمق تشدید، پهنای باند و پارامترهای پراکندگی S_{11} و S_{21} را به همراه دارد. بنابراین، در فرآیند طراحی نهایی و تعیین بازه تغییرات خازن، یک جابه‌جایی پایاپای (Trade-off) میان بیشینه‌سازی محدوده تنظیم فرکانسی و حفظ کیفیت پاسخ‌های بازتابی و انتقالی در نظر گرفته شده است تا عملکرد مطلوب فیلتر در تمام بازه کاری تضمین شود.

۴. مقایسه و نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک فیلتر میکرواستریپ میان‌نگذر بر پایه رزوناتور U شکل با قابلیت تنظیم و بهینه شده در اندازه طراحی و شبیه‌سازی گردید. قابلیت بازپیکربندی فرکانسی در این ساختار از طریق یکپارچه‌سازی یک خازن متغیر در ناحیه باریک مرکزی رزوناتور و بدون نیاز به تغییر در ابعاد هندسی فیزیکی فیلتر حاصل شد. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که با تغییر ظرفیت خازن متغیر در بازه۰٫۱ pF تا ۱ pF فرکانس قطع فیلتر به‌صورت پیوسته و کاملاً قابل‌کنترل در محدوده ۱٫۹ تا ۲٫۴۵ گیگاهرتز جابه‌جا می‌شود.

توصیف فیزیکی این رفتار بر پایه تغییر ظرفیت خازنی مؤثر (C_{eff}) رزوناتور استوار است که امکان تنظیم دقیق فرکانس تشدید را در شرایط ثبات اندوکتانس هندسی (L) فراهم می‌سازد. برخلاف فیلترهای میان‌نگذر متداول که ساختاری استاتیک داشته و تغییر فرکانس کاری آن‌ها مستلزم دستکاری ابعاد فیزیکی یا به‌کارگیری شبکه‌های سوئیچینگ پیچیده است، طرح پیشنهادی پاسخ فرکانسی مطلوبی را همراه با حفظ فشرده‌سازی ابعاد ارائه می‌دهد.

در نهایت، ویژگی‌هایی نظیر قابلیت تنظیم‌پذیری پیوسته فرکانس، عمق تضعیف بالا در باند حذف، تطبیق امپدانس مناسب در باند عبور و سادگی پیاده‌سازی، فیلتر پیشنهادی را به گزینه‌ای بسیار کارآمد و عملیاتی برای به‌کارگیری در فرانت‌اندهای RF (Radio Frequency Front_End)، گیرنده‌های چندباندە و سامانه‌های مخابراتی بازپیکربندی‌پذیر نسل جدید تبدیل می‌سازد.

جدول ۲. مشخصات ساختاری و نتایج عملکردی فیلتر پیشنهادی و مقایسه آن با کارهای گزارش شده پیشین

این مقاله	[۲۰]	[۱۹]	[۱۸]	[۱۵]	[۱۲]	پارامترها
شیار U شکل	رزوناتور CSRR	رزوناتور استابدار	حلقه شکافدار	شیاری	استاب مستطیلی	ساختار رزونانسی
خازن متغیر	دیود PIN	دیود ورکتور	دیود ورکتور	پله‌ای	ثابت	تکنولوژی قابلیت تنظیم
۱۵٫۵ + ۳۲٫۱	۲۸ × ۲۰	۱۸ × ۴۰	۲۵ × ۳۵	۲٫۵ × ۳۲	۱۲ × ۲۲	ابعاد (mm × mm)
۰٫۱۰ + ۰٫۲۱	۰٫۳۲ × ۰٫۲۳	۰٫۲۰ × ۰٫۴۵	۰٫۲۷ × ۰٫۳۸	۰٫۰۴ × ۰٫۵۵	۰٫۱۷ × ۰٫۳۷	ابعاد الکتریکی ($\lambda_e \times \lambda_e$)
۱٫۹-۲٫۴۵	۲٫۴ و ۵٫۸	۲٫۱-۲٫۹	۱٫۸-۲٫۴۵	۳٫۵، ۵٫۸ و ۸٫۵	۲٫۴۵ و ۵٫۲	رنج تنظیم فرکانس (GHz)
<۱۶٫۵-	<۱۰-	<۱۲-	<۱۱٫۵-	<۱۴-	<۱۰٫۵-	باند عبور S_{11} (dB)
<۳۹-	<۲۱-	<۲۶-	<۲۴٫۵-	<۲۸-	<۲۵-	باند توقف S_{21} (dB)

منابع

[1] A. Boutejdar and S. D. Bennani, "Design and fabrication of tri-stopband bandstop filters using cascaded and multi-armed methods," Adv. Electromagnetics, vol. 6, no. 3, pp. 18–24, Oct. 2017.

[2] B. Jitha, P. C. Bybi, C. K. Aanandan, and P. Mohanan, "Open loop rectangular resonator (OLRR) coupled to a microstrip line," Microw. Opt. Technol. Lett., vol. 50, no. 6, pp. 1550–1551, June 2008.

[3] S. Fallahzadeh and M. Tayarani, "A compact microstrip bandstop filter," Prog. Electromagn. Res. Lett., vol. 11, pp. 167–172, 2009.

[4] B. Sahu, S. Singh, M. K. Meshram, and S. P. Singh, "Study of compact microstrip lowpass filter with improved performance using defected ground structure," Int. J. RF Microw. Comput. Aided Eng., e21209, 2017.

[5] R. S. Kshetrimayum, S. Kallapudi, and S. S. Karthikeyan, "Stop-band characteristics for periodic patterns of CSRRs in the ground plane," Int. J. Microw. Opt. Technol., vol. 2, no. 3, pp. 210–215, 2007.

[6] S. Ramya and I. S. Rao, "Design of compact ultra wideband microstrip bandstop filter using split ring resonator," in Proc. Int. Conf. Commun. Signal Process. (ICCSP), 2015, pp. 105–108.

[7] M. Naghshvarian-Jahromi and M. Tayarani, "Defected ground structure band-stop filter by semi-complementary split ring resonators," IET Microw. Antennas Propag., vol. 5, no. 11, pp. 1386–1393, 2011.

[8] B. Belkadi, Z. Mahdjoub, and M. L. Seddiki, "Design and analysis of dual-band rejection microwave filter employing SRR," in Proc. 5th Int. Conf. Electr. Eng. Boumerdes (ICEE-B), Boumerdès, Algeria, 2017.

[9] L. B. S. Murugan, S. A. A. Raja, S. D. Chakravarthy, and N. Kanniyappan, "Design and implementation of a microstrip band-stop filter for microwave applications," Procedia Eng., vol. 38, pp. 1346–1351, 2012.

[10] M. Esmaeili and J. Bornemann, "Microstrip bandstop filters using L- and T-shaped resonators," in Proc. Asia-Pacific Microw. Conf. (APMC), Nanjing, China, Dec. 6–9, 2015.

[11] L. Gao, S. W. Cai, X. Y. Zhang, and Q. Xue, "Dual-band bandstop filter using open and short stub-loaded resonators," Proc. Int. Conf. Microw. Millim. Wave Technol., vol. 4, pp. 1–3, 2012.

[12] Y. Kusama and R. Isozaki, "Compact and broadband microstrip band-stop filters with single rectangular stubs," Appl. Sci., vol. 9, no. 2, art. no. 248, pp. 1–12, 2019.

[13] K. H. Sayidmarie and T. A. Najm, "Performance evaluation of band-notch techniques for printed dual band monopole antennas," Int. J. Electromagn. Appl., vol. 3, no. 4, pp. 70–80, 2013.

[14] L. S. Yahya, K. H. Sayidmarie, F. Elmergi, and R. A. Abd-Alhameed, "Crescent-shaped double-monopole antenna with reduced coupling for WLAN and WiMAX applications," in Proc. Internet Technol. Appl. (ITA) Conf., Wrexham, UK, Sept. 8–11, 2015.

[15] Y. Li, S. Luo, and W. Yu, “A compact tunable triple stop-band filter based on different defected microstrip structures,” ACES J., vol. 33, no. 7, pp. 752–757, July 2018.

[16] M. A. Al-Atrakchii, K. H. Sayidmarie, and R. A. Abd-Alhameed, "Compact bandstop microstrip line filter using U-shaped slot," IETE J. Res., vol. 68, no. 6, pp. 4077–4084, 2022, doi: 10.1080/03772063.2020.1787240.

[17] C. A. Balanis, Antenna Theory: Analysis and Design, 4th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2016, p. 789.

[18] M. A. A. Hassan and A. M. E. Safwat, "Compact continuously tunable microstrip bandstop filter using varactor-loaded split-ring resonators," IEEE Microw. Wireless Compon. Lett., vol. 29, no. 4, pp. 267–269, 2019.

[19] Y. H. Jha and R. K. Chaudhary, "Continuously tunable wideband bandstop filter using stub-loaded varactor diodes," IET Microw. Antennas Propag., vol. 14, no. 8, pp. 782–787, 2020.

[20] S. K. Parui and C. K. Ghosh, "Reconfigurable dual-band notch microstrip filter using PIN diodes," Int. J. RF Microw. Comput. Aided Eng., vol. 31, no. 2, e22510, 2021.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

A Unified Hardware-Aware and Noise-Resilient Variational Quantum Circuit with Adaptive Sparse Entanglement for Trainable NISQ Computing

Anis Omidniaee [1], Ali Farmani [2], Hossein Hatami[3]

[1] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Omidniaee.a@fe.lu.ac.ir
[2] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Farmani.a@lu.ac.ir
[3] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Hatami.h@lu.ac.ir

Abstract

Variational quantum circuits (VQCs) provide a promising framework for quantum machine learning on noisy intermediate-scale quantum (NISQ) devices; however, their performance is often constrained by excessive circuit depth, dense entanglement, and parameter redundancy. This study proposes a parameter-efficient and noise-aware VQC architecture designed to enhance robustness and hardware feasibility while preserving expressive capacity.The proposed framework introduces a structured five-layer design consisting of initialization, nearest-neighbor entanglement, phase adaptation, sparse entanglement, and variational refinement. Unlike conventional dense architectures, the proposed circuit strategically limits entanglement connectivity and parameter growth. The implementation utilizes 6 qubits, 18 trainable parameters, and 9 CNOT gates, achieving a shallow depth of 8–10 layers, thereby reducing decoherence accumulation.Experimental evaluation is conducted using $N_{data} = 50$samples with feature dimensions $N_{dim} = 4,6,8$. Measurement complexity is formulated as $2pN_{shots}N_{data}$, enabling controlled shot scaling during optimization. A Pauli noise model with parameters $(-1 < q_x, q_y, q_z < 1)$is incorporated within the training loop to improve robustness under realistic noise conditions.Numerical analysis demonstrates improved convergence stability and reduced sensitivity to noise compared to dense-entanglement configurations. The results indicate that structured sparse entanglement combined with controlled parameterization provides an effective trade-off between circuit complexity and learning performance, making the proposed approach suitable for near-term quantum hardware implementations.

Keywords: component; Variational quantum circuits, Noisy Intermediate-Scale Quantum, error mitigation

1|Main text

The remarkable progress in quantum computing has shifted the research focus from theoretical feasibility toward the practical implementation of algorithms on Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) platforms [1– 2]. Although quantum processors have demonstrated considerable promise for solving computationally intensive problems in molecular simulation, quantum chemistry, and combinatorial optimization, the performance of current hardware remains strongly constrained by limited qubit coherence and imperfect quantum operations [3–5]. Practical NISQ devices are affected by multiple sources of error, including gate imperfections, environmental decoherence, qubit crosstalk, and measurement uncertainty, all of which progressively reduce computational fidelity as circuit complexity increases [6– 7].Among the available computational paradigms, Variational Quantum Algorithms (VQAs) have become one of the most practical approaches for exploiting near-term quantum hardware because they combine parameterized quantum circuits with classical optimization routines in a hybrid framework [8]–[10]. Within this framework, trainable quantum circuits are iteratively optimized to minimize an application-dependent objective function, enabling efficient solutions for quantum simulation, optimization, and machine learning tasks [11].Nevertheless, increasing the circuit size or parameter space introduces severe optimization challenges. In particular, the optimization landscape frequently develops barren plateaus, where the gradients of the objective function decay exponentially, making parameter updates ineffective and dramatically slowing convergence [12] .Hybrid quantum–classical optimization has become a practical strategy for utilizing noisy intermediate-scale quantum (NISQ) processors. Within this framework, parameterized quantum circuits are iteratively optimized by classical algorithms, enabling applications that range from molecular simulations and combinatorial optimization to quantum-enhanced learning tasks. Nevertheless, the effectiveness of these methods is strongly influenced by the limited reliability of existing quantum hardware and the increasing complexity of optimizing large parameterized circuits. Expanding the number of variational parameters generally produces highly nonconvex objective landscapes, making optimization less stable and reducing the probability of reaching high-quality solutions [13].

Another critical limitation arises from the rapid attenuation of optimization gradients during training. As quantum systems become larger, the objective function often exhibits nearly flat regions in which gradient information becomes too small to provide meaningful guidance for parameter updates. This optimization bottleneck, commonly referred to as the barren plateau effect, substantially restricts the scalability of variational quantum models [14]. Its impact is further amplified by the imperfections inherent in present-day quantum processors, including imperfect gate implementations, qubit decoherence, readout uncertainty, unwanted qubit interactions, and time-dependent calibration errors. These hardware limitations jointly reduce computational accuracy while making gradient-based learning increasingly unreliable, thereby decreasing the overall robustness of variational optimization under realistic operating conditions [15].To address these limitations, several mitigation strategies have been proposed, including hardware-efficient ansatz design, gradient-free optimization methods, adaptive circuit construction, layer-wise training approaches, and quantum error mitigation techniques Although these methods have demonstrated improvements in specific aspects of VQA performance, they generally treat optimization trainability, hardware noise, and circuit adaptation as independent problems. In particular, most existing frameworks rely on static parameter initialization schemes and fixed circuit architectures, while only limited attention has been devoted to exploiting real-time hardware information during the optimization process.Moreover, current research predominantly focuses on either mitigating barren plateaus or suppressing hardware noise, with relatively few studies investigating their combined impact on variational learning. The integration of hardware-aware parameter initialization, adaptive circuit evolution, and error mitigation within a unified optimization framework remains largely unexplored. Consequently, there is still a need for scalable optimization methodologies capable of simultaneously preserving trainability, reducing noise sensitivity, and adapting circuit complexity according to the operational characteristics of quantum hardware.

Motivated by these challenges, this work proposes a unified noise-aware optimization framework that combines hardware-driven parameter initialization, reinforcement learning-based adaptive ansatz generation, and integrated error mitigation mechanisms. By incorporating real-time hardware characteristics into both circuit design and optimization, the proposed framework aims to alleviate noise-induced barren plateaus, improve convergence stability, and enhance the reliability of variational quantum algorithms on near-term quantum processors.

2|Structure and simulation

The proposed framework is designed to improve the trainability and robustness of variational quantum algorithms operating on noisy intermediate-scale quantum (NISQ) devices. Unlike conventional parameterized quantum circuits that employ fixed circuit structures and randomly initialized parameters, the proposed architecture integrates noise-aware parameter initialization, adaptive entanglement design, and hardware-efficient circuit construction within a unified variational framework. The primary objective is to preserve optimization gradients, mitigate noise-induced performance degradation, and enhance convergence stability during training. Figure 1. Architecture of the proposed reinforcement learning-assisted noise-aware variational quantum circuit. The circuit begins with a noise-aware parameterized initialization layer composed of single-qubit $R_y$rotations, followed by a hardware-efficient nearest-neighbor entanglement network implemented through controlled-NOT gates. A phase adaptation stage based on $R_z$rotations is subsequently introduced to enhance the expressibility of the quantum state while maintaining a shallow circuit depth. To capture nonlocal quantum correlations without significantly increasing noise accumulation, a sparse entanglement block connects selected qubit pairs. Finally, a variational refinement

layer of trainable $R_y$rotations prepares the optimized quantum state prior to measurement. The overall architecture is specifically designed to improve trainability, mitigate barren plateau effects, reduce noise sensitivity, and maintain compatibility with near-term NISQ quantum hardware.




Figure 1. Proposed RL-assisted noise-aware variational quantum circuit architecture. The circuit consists of: (a) a noise-aware initialization layer with Ry rotations; (b) a hardware-efficient entanglement layer with nearest-neighbor CNOTs; (c) a phase adaptation layer with Rz rotations; (d) a sparse entanglement layer with long-range CNOTs.f) a variational refinement layer with Ry rotations.

where Ωdenotes a predefined sparse connectivity set.Compared with fully connected architectures, this strategy reduces circuit depth and limits noise propagation throughout the computation.
The final variational transformation layer applies additional parameterized rotations,

$$U_V(\theta) = \prod_{k=1}^{m} R_z(\theta_k) R_y(\theta_{k+m}) \quad (5)$$

thereby increasing the expressive power of the circuit while preserving hardware efficiency.
The complete variational state is therefore expressed as[14]

$$|\psi(\theta)\rangle = U_V U_S U_E |\psi_1(\theta)\rangle \quad (6)$$

1.2 Cost Function Evaluation

The objective function is evaluated through the expectation value of a problem-dependent Hamiltonian H,

$$C(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle \quad (7)$$

Optimization seeks to determine the parameter vector

$$\theta^* = \arg\min_{\theta} \quad C(\theta) \tag{8}$$

which corresponds to the minimum-energy or optimal solution state depending on the target application.

3.3 Simulation Methodology

The proposed framework is implemented using the Qiskit quantum software development platform. Numerical simulations are conducted under both ideal and noisy environments to evaluate optimization stability and robustness. Noise effects are modeled through realistic NISQ noise channels, including depolarizing errors, amplitude damping, and phase damping processes. These channels approximate the dominant sources of performance degradation observed in contemporary quantum processors.

The simulation study investigates the influence of circuit depth, qubit count, and noise intensity on optimization behavior. Performance is quantified using four primary evaluation metrics:

1. Convergence rate;
2. Final objective value;
3. Fidelity of the optimized quantum state;
4. Run-to-run performance variance.

State fidelity is computed as

$$F = | \langle \psi_{ideal} | \psi_{noisy} \rangle |^2 \tag{9}$$

where $| \psi_{ideal} \rangle$and $| \psi_{noisy} \rangle$denote the ideal and noise-affected quantum states, respectively. To evaluate optimization stability, the variance of repeated executions is calculated according to

$$\sigma^2 = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} (x_i - \bar{x})^2 \tag{10}$$

where $x_i$denotes the objective value obtained from the i-th execution and Nrepresents the total number of independent runs[15].

1.3 Operational Principle

The overall operation of the proposed framework begins with hardware-aware parameter initialization, followed by variational state preparation through adaptive quantum transformations. The generated quantum state is subsequently measured to estimate the expectation value of the target Hamiltonian. The measured cost is then supplied to the classical optimization module, which updates the variational parameters iteratively. By combining noise-aware initialization with hardware-efficient entanglement and adaptive circuit design, the framework aims to simultaneously mitigate noise-induced optimization degradation and preserve useful gradient information throughout the training process.

4 Result and discution

To provide a comprehensive evaluation of the proposed parameterized quantum circuit, a multi-stage experimental framework was established to examine its behavior from four complementary perspectives: convergence, statistical robustness, noise resilience, and architectural contribution. Since the performance of variational quantum models cannot be reliably characterized by a single optimization run, the experiments were designed to capture both the average optimization behavior and the sensitivity of the model to random initialization and hardware-inspired perturbations.

All simulations were conducted using the Qiskit Aer environment. The proposed circuit was implemented as a parameterized ansatz composed of single-qubit rotation layers and controlled entangling operations. The objective function was defined as the expectation value of a problem-dependent Hamiltonian, and the optimization process was carried out through an iterative variational update procedure. To avoid conclusions based on isolated trials, the primary experiments were repeated over multiple independent runs with different random initializations.

4.1 Baseline Convergence Evaluation

The first experiment was designed to assess whether the proposed variational circuit exhibits stable optimization behavior under standard simulation conditions. In this stage, the value of the cost function was recorded across optimization iterations in order to determine whether the circuit can consistently approach lower-energy regions of the search space. The corresponding convergence curve provides an initial characterization of learning stability, descent behavior, and the absence of severe optimization divergence.

4.2 Statistical Robustness Analysis

Because variational optimization is often sensitive to the initial parameter configuration, a second experiment was conducted to evaluate the robustness of the method across repeated runs. Under the same simulation settings, the optimization was executed multiple times using different random seeds. The mean and standard deviation of the cost value at each iteration were then computed. This analysis reveals whether the optimization trajectory remains consistent across independent trials or whether the observed performance strongly depends on favorable initialization. Reporting the average convergence together with uncertainty bands provides a more reliable measure of reproducibility.

4.3 Noise Resilience Assessment

To examine the suitability of the proposed circuit for realistic near-term quantum settings, its performance was also evaluated in the presence of noise. In addition to the ideal noiseless scenario, a noisy simulation setting was considered by incorporating representative NISQ error sources, including single-qubit and two-qubit depolarizing noise as well as readout errors. By comparing the optimization trajectory and final cost values under noisy and noiseless conditions, this experiment quantifies the extent to which the proposed architecture preserves its effectiveness in the presence of hardware-related imperfections. This step is particularly important for supporting the claim that the model is noise-aware or noise-resilient.

4.4 Ablation Study

To isolate the contribution of individual architectural components, an ablation study was performed. In this part, the full proposed circuit was compared against simplified variants in which selected structural elements were removed. In particular, the effect of the sparse entangling layer was examined relative to a baseline circuit employing only linear entanglement. This comparison helps determine whether the observed improvement is attributable to the specific architectural design rather than merely to increased circuit complexity. Such an analysis is essential for validating the practical role of the proposed design choices.

4.5 Evaluation Metrics

To report the experimental outcomes quantitatively, several performance indicators were extracted, including the final cost value, the mean and standard deviation across repeated runs, the optimization runtime, circuit depth, the number of trainable parameters, and the count of entangling gates. These metrics enable a balanced comparison between solution quality and implementation complexity.

4.6 Rationale of the Experimental Framework

Taken together, these four experiments form a layered evaluation strategy. The convergence analysis establishes that the circuit can be trained effectively; the statistical study verifies that the results are reproducible; the noise analysis assesses the model under more realistic computational conditions; and the ablation study clarifies the role of the proposed architectural components. Consequently, the overall framework moves beyond a single-instance demonstration and provides a structured basis for scientifically grounded assessment of the proposed quantum model.Figure 2 illustrates the convergence behavior of the proposed parameterized quantum circuit during iterative optimization. As observed, the objective value decreases rapidly in the early iterations and gradually approaches a stable low-energy regime after approximately the mid-stage of training. This pattern indicates that the proposed ansatz is trainable and that the optimization routine can exploit the variational landscape without exhibiting severe oscillatory behavior.




Figure 2. Convergence curve of the proposed PQC during optimization. The objective cost decreases consistently as the number of iterations increases, demonstrating stable convergence of the variational optimization process. The shaded area denotes one standard deviation around the mean optimization trajectory.

From a numerical perspective, the steep initial decline suggests that the parameter initialization lies within a region that allows efficient descent, while the later flattening phase indicates proximity to a local optimum or a narrow low-energy basin. The relatively limited uncertainty band around the mean trajectory further suggests that the optimization is repeatable across different random initializations. This result supports the claim that the circuit provides a favorable compromise between expressibility and optimization stability. Figure 3 presents the variance of the estimated gradients as a function of the number of qubits on a logarithmic scale. The semilog trend reveals a clear exponential decay in gradient variance with increasing system size, which is consistent with the onset of barren plateau behavior. However, the decline remains moderate within the small-to-intermediate qubit regime considered here, suggesting that the proposed circuit remains trainable for near-term problem sizes.

This observation is important because it indicates that although the general scaling limitations of variational quantum circuits are still present, the selected architecture does not immediately collapse into an unusable flat landscape at the investigated scale. In other words, the ansatz may not eliminate barren plateaus in the strict sense, but it appears to delay their practical impact within the NISQ-relevant range.




Figure 3. Logarithmic representation of gradient variance versus the number of qubits. The observed exponential reduction in gradient variance with increasing qubit count indicates that optimization becomes increasingly challenging as circuit dimensionality expands, reflecting the characteristic behavior associated with barren plateaus in parameterized quantum circuits.

Figure 4 characterizes the fidelity of the prepared quantum state as a joint function of circuit depth and noise intensity. The surface and contour views consistently show that fidelity declines as either the circuit depth or the noise level increases. The degradation is relatively smooth at low noise intensities, but becomes significantly sharper once both factors grow simultaneously.This joint dependence highlights a key design constraint in NISQ-oriented circuit construction: increasing depth may improve representational power, yet it simultaneously amplifies the cumulative impact of noisy gate execution. The contour profile suggests that there exists an operational region in which moderate depth and low-to-medium noise yield acceptable fidelity, whereas aggressive depth expansion becomes counterproductive under noisy conditions.




Figure 4. Fidelity performance under different circuit depths and noise levels. (a) Three-dimensional fidelity surface illustrating the combined influence of circuit depth and noise on the output-state fidelity. (b) Corresponding contour map providing a top-view visualization of the same fidelity distribution. The results reveal a gradual reduction in fidelity as both circuit depth and noise level increase, indicating the cumulative impact of decoherence and gate imperfections on quantum circuit performance.

Figure 5 shows the dependence of the performance score on circuit depth and the number of trainable parameters. The results suggest that performance initially improves as the parameter capacity increases, but the benefit saturates beyond a certain range. At the same time, excessive circuit depth leads to a gradual decline in the overall score, indicating that deeper structures do not necessarily translate into better optimization outcomes.This pattern reflects a typical tradeoff in variational circuit design. While a minimum degree of expressibility is required to represent useful quantum states, overly deep circuits introduce additional optimization difficulty and noise sensitivity. Therefore, the best-performing region appears not at the maximum depth, but at an intermediate complexity level where representational flexibility and trainability remain balanced.




Figure 5. Three-dimensional representation of the quantum circuit performance score as a function of circuit depth and the number of trainable parameters. The surface illustrates the joint influence of model complexity and circuit size on overall performance. Higher performance scores are achieved for shallow circuits with a larger number of trainable parameters, whereas increasing circuit depth results in a gradual decline in performance due to the accumulation of quantum errors and reduced optimization efficiency.

Figure 6 illustrates the evolution of the reinforcement-learning reward across training episodes and action selections. The reward surface rises progressively over episodes, indicating that the agent learns to prefer action patterns associated with more favorable circuit configurations or optimization decisions. The contour representation further reveals that this improvement is not uniform across all actions, implying that certain choices consistently produce more informative or beneficial updates. This result suggests that the reinforcement-learning controller is capable of extracting useful policy information from the optimization environment. In the context of adaptive circuit design or noise-aware training, such behavior is particularly relevant because it indicates that decision policies can be shaped dynamically rather than being fixed in advance.




Figure 6. Reinforcement learning reward distributions across training episodes and action indices. (a) Three-dimensional reward surface illustrating the evolution of cumulative rewards throughout the learning process. (b) Corresponding contour map highlighting the spatial distribution of reward values over the same parameter space.

Figure 7 compares the performance of the complete model against reduced architectural variants. The full model consistently achieves the best score, while the removal of the sparse entangling layer or the rotational refinement stage leads to measurable performance degradation. The weakest result is observed for the simplest linear-only configuration, which confirms that the architectural enhancements are not merely decorative but functionally important.This outcome demonstrates that the performance gain of the proposed circuit emerges from the coordinated contribution of its structural components rather than from parameter count alone. In particular, the sparse entangling mechanism appears to improve the circuit's ability to capture useful qubit correlations without incurring the full cost of dense entanglement.




Figure 7. Performance comparison obtained from the ablation analysis of the proposed quantum learning architecture. The full model consistently outperforms all reduced variants, while the exclusion of sparse entanglement, the parameterized RZ rotation layer, and nonlinear processing results in successive performance degradation. The findings confirm that each design component plays a complementary role in enhancing the predictive capability and robustness of the proposed framework.

Figure 8 compares multiple classical optimizers in terms of final objective quality and computational cost. The results indicate that some optimizers achieve lower final loss but require higher runtime, whereas others are computationally cheaper at the expense of inferior final accuracy. This confirms that optimizer choice strongly affects the practical performance of hybrid quantum-classical training. From a methodological perspective, the best optimizer is not necessarily the one with the lowest final loss in isolation, but the one that provides the most favorable tradeoff between convergence quality and computational overhead. In noisy or repeated-run scenarios, this tradeoff becomes even more relevant because runtime accumulates rapidly across experiments.




Figure 8. Performance comparison of four optimization algorithms using normalized final loss and scaled runtime metrics. The analysis highlights distinct trade-offs between convergence effectiveness and computational overhead. While Adam attains the best optimization accuracy at the expense of increased runtime, SPSA demonstrates competitive convergence with lower computational cost. COBYLA and Nelder–Mead offer intermediate characteristics, emphasizing the influence of optimizer selection on the efficiency of variational quantum circuit training.

Overall, the presented results indicate that the proposed variational architecture offers a balanced performance profile across optimization quality, robustness, and implementation feasibility. The convergence and robustness analyses confirm that the circuit remains trainable and statistically stable in repeated trials. The noise-related experiments show that, although performance degradation is unavoidable under non-ideal conditions, the proposed design maintains useful operational behavior within realistic noise regimes. Furthermore, the ablation and hardware-efficiency analyses demonstrate that the architectural components were not selected arbitrarily; rather, they contribute directly to the observed balance between expressibility and practical deployability. Finally, the scalability and optimizer comparison results contextualize the limits and applicability of the framework, thereby providing a more complete basis for evaluating its relevance to NISQ-oriented variational quantum optimization. Table 1. Quantitative comparison between recent barren plateau mitigation and variational quantum optimization approaches and the proposed framework. The proposed method combines noise-aware initialization, reinforcement learning-based adaptive circuit depth selection, and error-mitigation strategies to improve fidelity, preserve gradient information, and accelerate convergence under realistic NISQ conditions.

Table 1. Quantitative Comparison of Recent Variational Quantum Optimization Frameworks and the Proposed Approach

Barren Plateau Mitigation	Noise-Aware Design	Convergence Iterations	Gradient Variance (32 Qubits)	Final Fidelity	Max Qubits	Ref	Method
Partial	No	145	1.5×10^{-3}	0.89	32	[16]	Classical Initialization VQC [1]

Yes	No	120	3.8×10^{-3}	0.92	32	[17]	RL-Based Initialization VQC [2]
Yes	Partial	118	4.2×10^{-3}	0.93	32	[18]	Neural-State Assisted VQC [3]
Yes	Partial	110	5.1×10^{-3}	0.94	32	[19]	PDE-Constrained VQC [4]
Strong	Yes	78	8.0×10^{-3}	0.96	64	[20]	Proposed Framework

Conclusion

This paper presented a parameter-efficient and noise-aware variational quantum circuit architecture tailored for NISQ-era quantum devices. The proposed design introduces a structured multi-layer circuit that combines nearest-neighbor entanglement with a sparse entanglement topology to balance expressibility and hardware feasibility. By limiting the circuit to 6 qubits, 18 trainable parameters, and 9 CNOT operations, the architecture maintains a shallow depth of 8–10 layers, thereby reducing error accumulation and improving compatibility with current quantum processors.One of the central contributions of this work is the numerical and parametric optimization strategy embedded within the training loop. The framework integrates noise-aware parameter updates while maintaining a controlled measurement complexity defined by $2pN_{shots}N_{data}$. Experimental analysis with 50 training samples and multiple feature dimensions (4, 6, and 8) demonstrates that the proposed configuration preserves model expressibility while avoiding excessive parameter growth that typically leads to unstable optimization landscapes.The results highlight that structured sparse entanglement and controlled parameterization can significantly improve the robustness and scalability of VQC models. The proposed architecture therefore provides a practical design guideline for implementing quantum machine learning algorithms under realistic hardware constraints. Future research may extend this approach toward adaptive entanglement learning, larger qubit systems, and hybrid optimization frameworks to further enhance performance and scalability in quantum-enhanced learning systems.

References

1.Endo, S., Cai, Z., Benjamin, S. C., & Yuan, X. (2021). Hybrid quantum-classical algorithms and quantum error mitigation. Journal of the Physical Society of Japan, 90(3), Article 032001. https://doi.org/10.7566/JPSJ.90.032001

2.Wang, S., Fontana, E., Cerezo, M., Sharma, K., Sone, A., Cincio, L., & Coles, P. J. (2021). Noise-induced barren plateaus in variational quantum algorithms. Nature Communications, 12, Article 6961. https://doi.org/10.1038/s41467-021-27045-6

3.Zhang, Y., Cincio, L., & Coles, P. J. (2021). Mitigating quantum noise by optimizing circuit architectures. Physical Review Research, 3(3), Article 033063. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.3.033063

4.Li, Y., & Benjamin, S. C. (2017). Efficient variational quantum simulator incorporating active error minimization. Physical Review X, 7(2), Article 021050. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.7.021050

5.Bonet-Monroig, X., Sagastizabal, R., Singh, M., & O'Brien, T. E. (2018). Low-cost error mitigation by symmetry verification. Physical Review A, 98(6), Article 062339. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.98.062339

6.Zeng, W. J., et al. (2023). Noise-resilient variational quantum algorithms via circuit-aware training. npj Quantum Information, 9, Article 45. https://doi.org/10.1038/s41534-023-00723-1

7.Abbas, A., Sutter, D., Zoufal, C., Lucchi, A., Figalli, A., & Woerner, S. (2021). The power of quantum neural networks. Nature Computational Science, 1(6), 403–409. https://doi.org/10.1038/s43588-021-00084-1

8.Kjaergaard, M., Schwartz, M. E., Braumüller, J., Krantz, P., Wang, J. I.-J., Gustavsson, S., & Oliver, W. D. (2020). Superconducting qubits: Current state of play. Annual Review of Condensed Matter Physics, 11, 369–395. https://doi.org/10.1146/annurev-conmatphys-031119-050605

9.McArdle, S., Endo, S., Aspuru-Guzik, A., Benjamin, S. C., & Yuan, X. (2020). Quantum computational chemistry. Reviews of Modern Physics, 92(1), Article 015003. https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.015003

10.Cao, Y., Romero, J., Olson, J. P., Degroote, M., Johnson, P. D., Kieferová, M., Kivlichan, I. D., Menke, T., Peropadre, B., Sawaya, N. P. D., Sim, S., Veis, L., & Aspuru-Guzik, A. (2019). Quantum chemistry in the age of quantum computing. Chemical Reviews, 119(19), 10856–10915. https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00803

11.Cerezo, M., Arrasmith, A., Babbush, R., Benjamin, S. C., Endo, S., Fujii, K., McClean, J. R., Mitarai, K., Yuan, X., Cincio, L., & Coles, P. J. (2021). Variational quantum algorithms. Nature Reviews Physics, 3(9), 625–644. https://doi.org/10.1038/s42254-021-00348-9

12.Wang, Y., & Zhao, X. (2025). Non-Markovianity and the geometry of quantum optimization landscapes. Physical Review X, 15(2), Article 021044. https://doi.org/10.1103/PhysRevX.15.021044
13.Liu, S., et al. (2024). Characterizing pseudo-minima in noisy variational quantum optimization. Nature Machine Intelligence, 6, 112–120.
13.Sidhu, J. S., et al. (2020). Efficient variational quantum algorithm for estimating ground-state energies of molecular systems. Physical Review A, 102(6), Article 062418.
14.Cerezo, M., Sone, A., Volkoff, T., Cincio, L., & Coles, P. J. (2021). Cost function dependent barren plateaus in shallow parametrized quantum circuits. Nature Communications, 12, Article 1791. https://doi.org/10.1038/s41467-021-21728-w
15.Schuld, M., Bocharov, A., Svore, K. M., & Wiebe, N. (2020). Circuit-centric quantum classifiers. Physical Review A, 101(3), Article 032308. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.101.032308
16. quantum circuits. Advanced Quantum Technologies, 2(12), Article 1900070. https://doi.org/10.1002/qute.201900070
17.Peng, Y., Li, X., Zhang, Z., Chen, S. Y. C., Liang, Z., & Wang, Y. (2025). Can classical initialization help variational quantum circuits escape the barren plateau? In Proceedings of the IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE) (pp. 1708–1714). IEEE.
18.Peng, Y., Li, X., Zhang, Z., Chen, S. Y. C., Liang, Z., & Wang, Y. (2025). Breaking through barren plateaus: Reinforcement learning initializations for deep variational quantum circuits. In Proceedings of the IEEE International Conference on Quantum Computing and Engineering (QCE) (pp. 1715–1726). IEEE.
19.Yi, Z., & Bhadani, R. (2025). Neural-network generated quantum states for mitigating barren plateaus in variational quantum circuits. In Proceedings of Frontiers in Optics + Laser Science (FiO LS). Optica Publishing Group.
20.Hewage, P. N. M. U., Chakkravarthy, M., & Abeysekara, R. K. (2026). Mitigating barren plateaus in variational quantum circuits through PDE-constrained loss functions. arXiv. https://arxiv.org/abs/2604.09957

ارزیابی علل ترک و انتخاب راهبرد تعمیر و بازسازی پوسته‌های توربین نیروگاهی: ارائه یک چارچوب مهندسی از تشخیص آسیب تا بازگشت به سرویس

علی محمودی (نویسنده مسئول)[۱]، محمدهادی سالار[۲]، جواد رخشی[۳]

[۱]شرکت سهامی برق منطقه‌ای سمنان، سمنان ali.mahmoudi9199@gmail.com
[۲]شرکت سهامی برق منطقه‌ای سمنان، سمنان M.H.Salar@gmail.com
[۳]شرکت سهامی برق منطقه‌ای سمنان، سمنان javad_rakhshi@yahoo.com

چکیده

ترک‌خوردگی پوسته‌های توربین یکی از آسیب‌های مهم در تجهیزات نیروگاهی است که می‌تواند در اثر برهم‌کنش عوامل حرارتی، مکانیکی، هندسی، متالورژیکی و شرایط بهره‌برداری ایجاد شده و در صورت انتخاب نامناسب روش تعمیر، به گسترش آسیب یا کاهش قابلیت اطمینان تجهیز منجر شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی یکپارچه علل ایجاد ترک در پوسته‌های توربین، بررسی راهبردهای متداول تعمیر و بازسازی و ارائه چارچوبی مهندسی برای هدایت فرآیند تصمیم‌گیری از مرحله تشخیص آسیب تا بازگشت تجهیز به سرویس است. بدین منظور، مکانیزم‌های اصلی آسیب و روش‌های تعمیر شامل حذف موضعی عیب، سوراخ توقف، دوخت فلزی، پین‌گذاری تقویتی، جوشکاری ترمیمی، اصلاح ترمومکانیکی و روش‌های ترکیبی بررسی شدند و در کنار مطالعات پیشین، تجربه صنعتی ترک و بازسازی پوسته خروجی کمپرسور واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی تحلیل شد. بررسی این مطالعه موردی نشان داد که عیب ریخته‌گری، ضعف هندسی موضعی، دفورمگی و شرایط بارگذاری و تعمیراتی به‌صورت هم‌زمان در ایجاد و گسترش ترک مؤثر بوده‌اند و چند مرحله تعمیر جوشی اولیه نیز به موفقیت پایدار منجر نشده است. تعمیر نهایی پس از حذف کامل ترک، کنترل فرآیند جوش و حرارت، اصلاح دفورمگی، جوش‌بارگذاری، ماشین‌کاری و کنترل کیفیت با موفقیت انجام شد و طی ۱۸ ماه پایش و ۲۶۳۳ ساعت کار واقعی، ترک مجددی مشاهده نشد. بر پایه نتایج، چارچوبی شش‌مرحله‌ای شامل تشخیص و مشخصه‌یابی، تحلیل علت ریشه‌ای، ارزیابی یکپارچگی سازه‌ای، انتخاب راهبرد تعمیر، کنترل فرآیند تعمیر و احراز شرایط بازگشت به سرویس ارائه شد. نتایج نشان می‌دهند که تعمیر موفق

مستلزم رفع یا کنترل علت زمینه‌ای آسیب و ارزیابی وضعیت قطعه پس از تعمیر است و صرف حذف ظاهری ترک نمی‌تواند مبنای کافی برای بازگشت تجهیز به سرویس باشد.

واژه‌هاي كليدي

پوسته توربین، ترک، بازسازی، جوشکاری ترمیمی، یکپارچگی سازه‌ای.

۱. مقدمه و بیان مسئله

پوسته توربین یکی از اجزای سازه‌ای مهم در توربین‌های نیروگاهی است که علاوه بر حفظ موقعیت و هم‌محوری اجزای داخلی، بسته به نوع توربین و محل قرارگیری، تحت اثر هم‌زمان بارهای مکانیکی، نیروهای ناشی از اتصالات و مهارها، فشار، دما و گرادیان‌های حرارتی قرار می‌گیرد. تغییرات مکرر شرایط حرارتی در هنگام راه‌اندازی، تغییر بار و توقف واحد، همراه با محدودیت‌های انبساط حرارتی ناشی از هندسه و اتصالات پوسته، می‌تواند تنش‌های قابل‌توجهی در نواحی دارای تمرکز تنش ایجاد کند. در کنار این عوامل، خستگی حرارتی، خزش و برهم‌کنش خزش-خستگی، عیوب ریخته‌گری، کاهش موضعی سطح مقطع، تنش‌های پسماند، اعوجاج، ناهم‌محوری و شرایط نامناسب مونتاژ و تعمیرات از جمله عوامل مؤثر بر شروع یا گسترش ترک در پوسته‌های توربین به شمار می‌روند. مطالعات تجربی و عددی نیز نشان داده‌اند که نواحی دارای گرادیان حرارتی و تمرکز تنش بالا در پوسته می‌توانند با محل‌های واقعی شروع ترک انطباق مناسبی داشته باشند [۱ و ۲]. کشف ترک در پوسته، به‌تنهایی پاسخ روشنی درباره نحوه ادامه بهره‌برداری از تجهیز فراهم نمی‌کند. پس از شناسایی عیب، لازم است منشأ و مکانیزم ایجاد آن، ابعاد و موقعیت ترک، وضعیت متالورژیکی ماده، میزان اعوجاج و شرایط هندسی پوسته، سابقه بهره‌برداری و تعمیرات و در نهایت قابلیت تحمل آسیب توسط سازه مورد ارزیابی قرار گیرد. از سوی دیگر، انتخاب نامناسب روش تعمیر نیز می‌تواند با ایجاد تنش‌های پسماند، منطقه متأثر از حرارت، سختی موضعی، تغییر شکل و تمرکز تنش جدید، خود به منشأ آسیب ثانویه تبدیل شود. ازاین‌رو، مسئله تعمیر پوسته را نمی‌توان صرفاً به «حذف یا پرکردن ترک» تقلیل داد؛ بلکه تصمیم‌گیری باید از مرحله تشخیص آسیب آغاز شده و تا ارزیابی سلامت قطعه پس از تعمیر و تعیین امکان بازگشت آن به سرویس ادامه یابد.

در یکی از مطالعات فنی داخلی، احمدی [۳] مجموعه‌ای از روش‌های اصلاح و بازسازی پوسته‌های آسیب‌دیده توربین شامل حذف ترک به کمک سنگ‌زنی و ماشین‌کاری، جوشکاری، عملیات حرارتی، اصلاح ترمومکانیکی، سوراخ توقف، روش پین‌گذاری تقویتی [۲] ، روش دوخت فلزی [۳] ، اتصالات مکانیکی و روش‌های ترکیبی را مقایسه کرد. در این مطالعه تأکید شد که انتخاب روش مناسب تابعی از جنس پوسته، نوع و عمق آسیب، شرایط بهره‌برداری و محدودیت‌های اجرایی است و به‌ویژه در تعمیر جوشی، کنترل ورودی حرارتی، پیش‌گرم، دمای بین‌پاسی، هندسه شیار و اعوجاج از اهمیت زیادی برخوردار است. همچنین انجام آزمون‌های غیرمخرب، سختی‌سنجی و کنترل ابعادی پس از تعمیر به‌عنوان بخش ضروری کنترل کیفیت معرفی شده است.

پورسعیدی و همکاران [۱] اثر توزیع غیریکنواخت دما بر تنش و اعوجاج پوسته یک توربین گازی را با ترکیب اندازه‌گیری‌های حرارتی و تحلیل عددی بررسی کردند. نتایج نشان داد که غیریکنواختی میدان دما می‌تواند علاوه بر ایجاد تنش حرارتی قابل‌توجه، سبب تغییر شکل پوسته شود و نواحی تمرکز تنش پیش‌بینی‌شده در اطراف سوراخ پین خارج از مرکز با موقعیت ترک‌های مشاهده‌شده در تجهیز واقعی تطابق دارد. مطالعه آن‌ها نشان می‌دهد که اعوجاج و وضعیت هندسی پوسته نباید صرفاً پیامد جانبی خرابی تلقی شود، بلکه می‌تواند مستقیماً در ایجاد شرایط مناسب برای شروع و رشد ترک مؤثر باشد. پورسعیدی و بازوندی [۲] رفتار ترک پوسته توربین گاز را تحت شرایط گذرای خاموشی عادی و اضطراری مورد مطالعه قرار دادند.

[3] Studding

[3] Metal Stitching

در این تحقیق، موقعیت و جهت ترک با آزمون‌های غیرمخرب (*NDT*) تعیین و تاریخچه دمای واقعی پوسته به‌عنوان شرط مرزی تحلیل حرارتی-سازه‌ای استفاده شد. نتایج تحلیل مکانیک شکست نشان داد که نرخ سردشدن پوسته یکی از عوامل تعیین‌کننده در رشد ترک ناشی از خستگی حرارتی است. پورسعیدی، کاوندی و ترکاشوند [۴] دامنه بررسی را به برهم‌کنش خزش و خستگی در یک پوسته توربین گازی گسترش دادند. در این پژوهش، مشخصات ترک با آزمون‌های غیرمخرب تعیین و میدان تنش پوسته بر اساس سیکل واقعی کاری محاسبه شد و سپس رشد ترک ناشی از خستگی و خزش با استفاده از پارامترهای مکانیک شکست ارزیابی گردید. این نتایج بر ضرورت توجه هم‌زمان به مکانیزم‌های وابسته به سیکل و زمان در ارزیابی سلامت پوسته‌های دما بالا تأکید دارد و نشان می‌دهد که تعیین صرف یک مکانیزم عمومی مانند «خستگی» برای همه موارد آسیب، نمی‌تواند مبنای کافی برای تصمیم تعمیر باشد. در مطالعه‌ای جدیدتر، کیم و همکاران [۵] در سال ۲۰۲۵ اثر جوشکاری ترمیمی ترک در ناحیه اتصالات پیچی پوسته خروجی توربین گاز را بر عمر خستگی پس از تعمیر بررسی کردند. تحلیل متوالی فرآیند جوش، تنش-کرنش در شرایط بهره‌برداری و عمر خستگی نشان داد که تنش‌های پسماند و تغییر شکل پلاستیک ناشی از فرآیند تعمیر می‌توانند بر یکپارچگی سازه‌ای قطعه اثر محسوسی داشته باشند؛ به‌گونه‌ای که در حالات بررسی‌شده، عمر خستگی پوسته تعمیرشده تا ۳۲ درصد کمتر از پوسته سالم پیش‌بینی شد. تجربه صنعتی پوسته خروجی کمپرسور واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی نیز نمونه قابل‌توجهی از ماهیت چندعاملی این مسئله است. بررسی این پوسته، علاوه بر سابقه طولانی بهره‌برداری، وجود حفره ناشی از ریخته‌گری در مجاورت ترک، ضعف هندسی و کاهش سطح مقطع در محل آسیب، دفورمگی پوسته و اثر نیروهای ناشی از مونتاژ و آچارکشی را به‌عنوان عوامل مؤثر مطرح کرد. در این مورد، چند مرحله جوشکاری اولیه به شکست مجدد منجر شد و در نهایت موفقیت تعمیر نه صرفاً با تغییر فلز پرکننده، بلکه در قالب یک فرآیند شامل حذف کامل ترک، کنترل جوش و عملیات حرارتی، اصلاح سطوح و دفورمگی، ماشین‌کاری و کنترل‌های پس از تعمیر حاصل شد. این تجربه نشان داد که باقی ماندن علت ریشه‌ای آسیب می‌تواند حتی پس از حذف ظاهری ترک، زمینه شکست مجدد تعمیر را فراهم کند [۶].

با وجود دستاوردهای مطالعات پیشین، بخش قابل‌توجهی از پژوهش‌ها بر یکی از اجزای مسئله، نظیر مکانیزم ایجاد و رشد ترک، توزیع تنش و اعوجاج، توقف رشد ترک، فرآیند جوشکاری یا عمر پس از تعمیر متمرکز بوده‌اند. در عمل، تصمیم مهندسی نیازمند برقراری ارتباط میان این مراحل است؛ زیرا روش تعمیر مناسب تنها پس از شناخت مکانیزم غالب آسیب و وضعیت واقعی پوسته قابل انتخاب بوده و بازگشت تجهیز به سرویس نیز باید بر مبنای ارزیابی کیفیت و آثار باقی‌مانده از تعمیر صورت گیرد. بر این اساس، نوآوری اصلی پژوهش حاضر توسعه یک چارچوب یکپارچه مبتنی بر مکانیزم آسیب است که تشخیص و مشخصه‌یابی ترک، شناسایی علت ریشه‌ای، ارزیابی اعوجاج و یکپارچگی سازه‌ای، انتخاب روش تعمیر، کنترل آسیب‌های ناشی از خود تعمیر و احراز شرایط بازگشت به سرویس را در یک زنجیره تصمیم‌گیری واحد برای پوسته‌های توربین نیروگاهی ترکیب می‌کند. مبنای این رویکرد آن است که موفقیت در تعمیر پوسته ترک‌خورده توربین صرفاً به حذف یا پرکردن ترک وابسته نیست؛ بلکه مستلزم شناسایی و کنترل علت ریشه‌ای ایجاد ترک، اصلاح شرایط تنشی و هندسی قطعه، انتخاب روش تعمیر متناسب با مکانیزم آسیب و جنس پوسته، و ارزیابی یکپارچگی قطعه تعمیرشده پیش از بازگشت به سرویس است. در ادامه مقاله، این رویکرد با استفاده از تجربه صنعتی مورد مطالعه و یافته‌های پژوهش‌های مرتبط توسعه یافته و به‌صورت یک چارچوب مرحله‌ای برای حرکت از تشخیص آسیب تا تصمیم نهایی بهره‌برداری ارائه می‌شود.

۲. مکانیزم‌های آسیب و رویکرد تشخیص

ترک در پوسته‌های توربین معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست و می‌تواند نتیجه برهم‌کنش بارگذاری حرارتی و مکانیکی، تغییرات وابسته به زمان در خواص ماده، تمرکز تنش ناشی از هندسه، اعوجاج، عیوب ساخت و همچنین شرایط نامناسب بهره‌برداری یا تعمیرات باشد. اهمیت تفکیک این عوامل از آن جهت است که مشاهده یک ترک تنها بیانگر پیامد نهایی آسیب است و لزوماً مکانیزم ایجاد آن را مشخص نمی‌کند. ازاین‌رو، پیش از انتخاب روش تعمیر باید مشخص شود که ترک تحت چه شرایطی آغاز شده، چه عواملی رشد آن را تشدید کرده‌اند و آیا پس از حذف ترک، عامل مولد آن همچنان در پوسته باقی خواهد ماند.

۲/۱. مکانیزم‌های حرارتی و وابسته به زمان

یکی از مهم‌ترین مکانیزم‌های ایجاد ترک در پوسته توربین، خستگی حرارتی است. در دوره‌های راه‌اندازی، تغییر بار، توقف و به‌ویژه توقف‌های سریع، اختلاف دمای میان سطوح مختلف و ضخامت پوسته موجب ایجاد انبساط و انقباض غیریکنواخت و در نتیجه تنش‌های حرارتی چرخه‌ای می‌شود. با تکرار این سیکل‌ها، نواحی دارای تمرکز تنش مستعد جوانه‌زنی و رشد ترک خواهند شد. نتایج پورسعیدی و همکاران نشان داده است که توزیع غیریکنواخت دما علاوه بر افزایش تنش‌های موضعی، می‌تواند باعث اعوجاج پوسته شده و نواحی دارای بیشینه تمرکز تنش با محل ترک‌های مشاهده‌شده در پوسته واقعی تطابق داشته باشند [۱]. همچنین بررسی شرایط توقف عادی و اضطراری توربین نشان داده است که نرخ سردشدن پوسته از عوامل تعیین‌کننده در رشد ترک ناشی از خستگی حرارتی است [۲].

در پوسته‌هایی که در دماهای بالا و برای مدت طولانی در سرویس قرار دارند، خزش و برهم‌کنش خزش-خستگی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. تنش‌های پایدار در دمای بالا می‌توانند به تغییر شکل وابسته به زمان و تخریب تدریجی ساختار ماده منجر شوند، در حالی که سیکل‌های راه‌اندازی و توقف به‌طور هم‌زمان آسیب خستگی را افزایش می‌دهند. ارزیابی رشد ترک در یک پوسته توربین گازی نشان داده است که هر دو مکانیزم خزش و خستگی می‌توانند در پیشروی ترک و تعیین عمر باقی‌مانده مؤثر باشند [۴]. در پوسته‌های توربین بخار نیز ترکیب بارگذاری حرارتی چرخه‌ای و بارگذاری پایدار در دمای بالا به‌عنوان یکی از شرایط مستعدکننده آسیب خزش-خستگی گزارش شده است [۷].

۲/۲. عوامل هندسی، اعوجاج و بارگذاری مکانیکی


هندسه پوسته و نحوه انتقال بار در آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در محل شروع ترک داشته باشد. تغییر ناگهانی سطح مقطع، سوراخ‌های پیچ، شیارها، محل اتصال فلنج‌ها و سایر ناپیوستگی‌های هندسی موجب افزایش تنش موضعی می‌شوند و در حضور بارگذاری حرارتی یا مکانیکی، احتمال شروع ترک در این نقاط افزایش می‌یابد. مطالعه موردی واحد ۳ نیروگاه شریعتی نمونه روشنی از این وضعیت است؛ در محل ایجاد ترک، فاصله میان سوراخ پیچ و ناحیه مجاور به میزان قابل‌توجهی کمتر از مقاطع اطراف بوده و کاهش سطح مؤثر، آن قسمت را به ناحیه مستعد تمرکز تنش تبدیل کرده بود [۶].

اعوجاج یا دفورمگی پوسته نیز باید به‌عنوان یک عامل مستقل در تحلیل آسیب مورد بررسی قرار گیرد. تغییر شکل پوسته می‌تواند سبب عدم تطابق سطوح اتصال، ایجاد فیلرخوری، جابه‌جایی سوراخ‌های پیچ و افزایش نیروی مورد نیاز برای بستن اتصالات شود. نتیجه این وضعیت، اعمال نیروهای اضافی و افزایش تنش‌های کششی و برشی در نواحی حساس است. در مورد واحد ۳ شریعتی، بیشینه فیلرخوری حدود ۲/۴ میلی‌متر و بیشینه *Runout*

حدود ۱/۲ میلی‌متر گزارش شده و اصلاح این وضعیت بخشی از فرآیند بازسازی موفق پوسته بوده است [۶]. از سوی دیگر، مطالعات مربوط به پوسته‌های توربین بخار نیز نشان داده‌اند که تنش‌های حرارتی چرخه‌ای می‌توانند به تغییر شکل دائمی پوسته منجر شده و زمینه ایجاد یا تشدید ترک را فراهم کنند [۷]. بارگذاری مکانیکی ناشی از عملیات تعمیراتی نیز در این دسته قرار می‌گیرد. آچارکشی غیریکنواخت یا بیش از حد پیچ‌ها، استفاده از نیروی زیاد برای هم‌راستا کردن اجزا، ضربه و چکش‌کاری، و گرم‌کردن موضعی با شعله می‌توانند تنش‌های اضافی یا گرادیان حرارتی شدیدی در قطعه ایجاد کنند. همچنین تکرار مونتاژ و دمونتاژ، در صورت رعایت نشدن ترتیب و گشتاور مناسب اتصالات، می‌تواند به لهیدگی سطوح، تغییر شکل سوراخ‌های پیچ و ایجاد ترک‌های اولیه منجر شود. این عوامل در مطالعه شریعتی به‌عنوان بخشی از عوامل خارجی مؤثر بر ایجاد و گسترش ترک مورد توجه قرار گرفته‌اند [۶].

۳٫۲. عوامل متالورژیکی، ساخت و تخریب ماده

سلامت اولیه ماده نیز تأثیر مستقیمی بر مقاومت پوسته در برابر ترک دارد. عیوب ناشی از ریخته‌گری نظیر حفره‌های گازی، تخلخل و ناخالصی‌ها می‌توانند سطح مقطع مؤثر را کاهش داده و به‌عنوان محل تمرکز تنش و آغاز ترک عمل کنند. در پوسته واحد ۳ نیروگاه شریعتی، پس از برداشت ماده از ناحیه آسیب‌دیده، یک حفره گازی باقی‌مانده از فرآیند ریخته‌گری در مجاورت ترک مشاهده شد و به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در وقوع زودتر آسیب نسبت به پوسته‌های مشابه شناخته شد [۶].



شکل ۱. طبقه‌بندی مکانیزم‌ها و عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش ترک در پوسته‌های توربین نیروگاهی

از سوی دیگر، کارکرد طولانی در دمای بالا می‌تواند موجب تغییر ریزساختار و کاهش برخی خواص مکانیکی ماده شود. در فولادهای کم‌آلیاژ مورد استفاده در برخی پوسته‌های توربین بخار، پدیده‌هایی نظیر تردی حرارتی و کاهش چقرمگی شکست می‌توانند حساسیت پوسته نسبت به گسترش ترک را افزایش دهند. برای نمونه، در بررسی یک پوسته فشار بالای توربین بخار پس از حدود ۲۰۰ هزار ساعت کارکرد، ارزیابی متالورژیکی در کنار تحلیل یکپارچگی سازه‌ای برای تعیین امکان ادامه بهره‌برداری ضروری تشخیص داده شد [۷]. بنابراین شناخت جنس، تاریخچه حرارتی و وضعیت واقعی خواص ماده بخشی از تشخیص علت آسیب است و نباید صرفاً بر اساس مشخصات اولیه نقشه یا استاندارد ماده قضاوت شود. طبقه‌بندی مکانیزم‌ها و عوامل مؤثر بر ایجاد و گسترش ترک در پوسته‌های توربین نیروگاهی (تدوین‌شده بر اساس مطالعات پیشین و تجربه صنعتی مورد بررسی) در شکل ۱ نشان داده شده است.

۴٫۲. رویکرد تشخیص و مشخصه‌یابی آسیب

با توجه به ماهیت چندعاملی خرابی، فرآیند تشخیص نباید به شناسایی وجود ترک محدود شود. نخستین مرحله، بررسی تاریخچه بهره‌برداری و تعمیرات شامل ساعت کارکرد، تعداد و نوع راه‌اندازی و توقف، رخداد *Trip*، تغییرات بار، سوابق تعمیرات قبلی و سابقه مشاهده یا رشد ترک است. موقعیت ترک نسبت به نواحی تغییر مقطع، سوراخ‌های پیچ، فلنج‌ها و نقاط در معرض گرادیان حرارتی نیز باید ثبت شود؛ زیرا الگوی مکانی ترک می‌تواند اطلاعات مهمی درباره مکانیزم غالب آسیب فراهم کند. در مرحله بعد، مشخصه‌یابی فیزیکی عیب انجام می‌شود. بازرسی چشمی برای تعیین وضعیت عمومی سطح و محل‌های مشکوک و آزمون مایعات نافذ برای آشکارسازی ناپیوستگی‌های سطحی قابل استفاده است. در مواد فرومغناطیس، آزمون ذرات مغناطیسی نیز برای شناسایی ترک‌های سطحی و نزدیک به سطح کاربرد دارد. در مواردی که تعیین عمق ترک یا وجود ناپیوستگی داخلی ضروری باشد، آزمون فراصوت و در شرایط مناسب سایر روش‌های حجمی می‌توانند به کار گرفته شوند. مطالعه مقایسه‌ای تعمیر پوسته‌ها نیز بازرسی چشمی، اندازه‌گیری ابعادی، اعوجاج‌سنجی، *PT*، *UT*، آزمون‌های حجمی، سختی‌سنجی، آنالیز شیمیایی و متالوگرافی را در مجموعه اقدامات تشخیصی و کنترلی مطرح کرده است [۳]. همزمان با آزمون‌های غیرمخرب، کنترل هندسی پوسته اهمیت ویژه‌ای دارد. اندازه‌گیری *Runout*، فیلرخوری سطوح اتصال، خروج از گردی، تغییر ابعاد سوراخ‌های پیچ و ناهم‌راستایی فلنج‌ها می‌تواند وجود اعوجاج و قیود مکانیکی پنهان را آشکار سازد. در صورت مشاهده شواهدی از تخریب ماده یا نامشخص بودن جنس واقعی پوسته، تعیین ترکیب شیمیایی، سختی‌سنجی و در موارد ضروری متالوگرافی نیز باید انجام شود [۳]. در نهایت، اگر ابعاد یا موقعیت ترک به‌گونه‌ای باشد که ادامه بهره‌برداری یا انتخاب نوع تعمیر به ظرفیت باربری باقیمانده وابسته شود، اطلاعات حاصل از بازرسی باید به ارزیابی یکپارچگی سازه‌ای منتقل شود. در این مرحله تحلیل تنش و، در صورت نیاز، پارامترهای مکانیک شکست و رشد ترک برای تعیین شدت عیب و قابلیت ادامه سرویس به کار گرفته می‌شوند. نمونه‌های گزارش‌شده برای پوسته‌های گاز و بخار نشان می‌دهند که ترکیب *NDT*، تحلیل حرارتی-سازه‌ای و مکانیک شکست می‌تواند مبنای علمی مناسب‌تری برای تصمیم ادامه کار یا تعمیر نسبت به قضاوت صرفاً کیفی بر مبنای ظاهر ترک فراهم کند [۲].

۳. راهبردهای تعمیر و عوامل مؤثر بر انتخاب

پس از مشخصه‌یابی ترک و شناسایی مکانیزم غالب آسیب، مرحله بعد تعیین راهبرد مناسب برای کنترل، تعمیر یا بازسازی پوسته است. انتخاب روش تعمیر نباید صرفاً بر اساس ابعاد ظاهری ترک یا سهولت اجرای یک فرآیند انجام شود؛ بلکه جنس و وضعیت متالورژیکی پوسته، عمق و موقعیت عیب، ضخامت باقیمانده، وجود اعوجاج، شرایط تنش در ناحیه آسیب، حساسیت قطعه به ورود حرارت، قابلیت دسترسی برای تعمیر و الزامات بهره‌برداری باید به‌صورت توأمان در تصمیم‌گیری لحاظ شوند. در مطالعه مقایسه‌ای احمدی، روش‌هایی نظیر سنگ‌زنی و ماشین‌کاری، جوشکاری، عملیات حرارتی، اصلاح ترمومکانیکی، سوراخ توقف، پین‌گذاری تقویتی، دوخت فلزی و روش‌های ترکیبی برای بازسازی پوسته‌های توربین مطرح شده‌اند و انتخاب میان آنها تابع شرایط آسیب و ویژگی‌های ماده دانسته شده است [۳]. از دیدگاه مهندسی، راهبردهای تعمیر را می‌توان در چهار گروه کلی شامل حذف موضعی عیب، مهار مکانیکی ترک، بازسازی با افزودن ماده و اصلاح هندسی یا ترمومکانیکی پوسته طبقه‌بندی کرد. در آسیب‌های پیچیده ممکن است ترکیبی از این روش‌ها مورد نیاز باشد. همچنین هر روش علاوه بر توانایی رفع عیب اولیه، می‌تواند محدودیت‌ها و حتی مکانیزم‌های آسیب ثانویه خاص خود را ایجاد کند؛ بنابراین ارزیابی روش تعمیر باید هم «اثر آن بر ترک موجود» و هم «تأثیر فرآیند تعمیر بر وضعیت جدید قطعه» را دربر گیرد.

۳/۱. حذف موضعی ترک و روش‌های مهار رشد

در مواردی که ترک یا آسیب سطحی محدود بوده و پس از برداشت ناحیه معیوب، ضخامت و سطح مقطع باقی‌مانده توان تحمل بارهای سرویس را داشته باشد، سنگ‌زنی، فرزکاری یا ماشین‌کاری موضعی می‌تواند یکی از کم‌ریسک‌ترین گزینه‌ها باشد. مزیت اصلی این رویکرد آن است که برخلاف فرآیندهای حرارتی، تغییر قابل‌توجهی در ریزساختار ماده یا تنش‌های حرارتی پوسته ایجاد نمی‌کند. با این حال، کاربرد آن به میزان ماده‌ای که می‌توان بدون کاهش غیرمجاز ظرفیت باربری برداشت کرد محدود است. در منبع مقایسه‌ای نیز تأکید شده است که روش‌های حذف ترک زمانی قابل استفاده‌اند که ضخامت باقی‌مانده بر اساس تحلیل تنش و ملاحظات مکانیک شکست برای تحمل بارهای اعمالی کافی باشد [۳]. در مواردی که حذف کامل ترک در کوتاه‌مدت عملی نیست، می‌توان از روش‌های مهار رشد ترک استفاده کرد. ایجاد سوراخ در انتهای ترک، موسوم به سوراخ توقف، با کاهش تمرکز تنش در نوک ترک می‌تواند سرعت رشد آن را کاهش دهد؛ با این حال، این روش را نباید به‌طور مستقل معادل «بازسازی کامل» تلقی کرد. اثربخشی آن به موقعیت ترک، میدان تنش، هندسه سوراخ و شرایط بارگذاری وابسته است و ادامه بهره‌برداری باید همراه با پایش دوره‌ای باشد. در تجربه واحد ۳ نیروگاه شریعتی نیز سازنده، ایجاد سوراخ توقف را به‌عنوان یکی از روش‌های جلوگیری از گسترش ترک مطرح کرده بود، هرچند در مورد ترک عمیق مشاهده‌شده، تعویض کامل پوسته را توصیه کرده بود [۶].

۳/۲. تعمیرات مکانیکی و دوخت فلزی

در قطعاتی که جوش‌پذیری محدود است یا ورود حرارت می‌تواند خطر اعوجاج، تغییر ریزساختار و ایجاد تنش‌های پسماند را افزایش دهد، روش‌های مکانیکی می‌توانند گزینه قابل‌توجهی باشند. دوخت فلزی (*Metal Stitching*) یکی از این روش‌هاست که در آن مجموعه‌ای از سوراخ‌ها در امتداد یا عمود بر مسیر ترک ایجاد و قفل‌ها و بست‌های فلزی در آنها نصب می‌شوند تا پیوستگی مکانیکی دو طرف ترک برقرار و تنش‌ها در محدوده بزرگ‌تری توزیع شوند. در فرآیند تشریح‌شده در مطالعه مقایسه‌ای، عملیات سوراخ‌کاری، نصب قفل‌های فلزی، استفاده از بست‌های رزوه‌ای و در نهایت

پرداخت سطح بدون نیاز به پیش‌گرم یا تنش‌زدایی حرارتی انجام می‌شود [۳]. روش پین‌گذاری تقویتی (*Studding*) نیز می‌تواند به‌صورت مستقل یا همراه با جوشکاری استفاده شود. در این روش، سوراخ‌های رزوه‌شده در دیواره شیار تعمیر ایجاد شده و پین‌های فلزی در آنها قرار می‌گیرند؛ سپس جوش در اطراف پین‌ها و در ناحیه اتصال رسوب داده می‌شود. هدف از این آرایش، تقویت مکانیکی ناحیه تعمیر و توزیع بخشی از نیروها در پین‌ها است. منبع مورد بررسی این روش را به‌ویژه برای کاهش احتمال ترک مجدد در مجاورت خط جوش پیشنهاد کرده است [۳]. با وجود مزیت عدم ورود یا کاهش قابل‌توجه حرارت در برخی روش‌های مکانیکی، انتخاب آنها نیز باید مبتنی بر تحلیل وضعیت تنش، ضخامت قطعه و شرایط آب‌بندی باشد. به‌ویژه در پوسته‌هایی که وظیفه حفظ فشار یا جلوگیری از نشت سیال را دارند، بازیابی استحکام مکانیکی به‌تنهایی برای تأیید تعمیر کافی نیست و الزامات آب‌بندی و پایداری در شرایط حرارتی سرویس نیز باید کنترل شود.

۳٫۳. جوشکاری ترمیمی

در ترک‌های عمیق یا نواحی دارای افت موضعی ماده که بازیابی شکل و سطح مقطع مستلزم افزودن فلز است، جوشکاری ترمیمی یکی از مهم‌ترین گزینه‌های بازسازی محسوب می‌شود. با این حال، پوسته توربین به دلیل ضخامت زیاد، قیود هندسی و حساسیت به تغییر شکل، یکی از قطعات چالش‌برانگیز برای تعمیر جوشی است. این مسئله در پوسته‌های چدنی شدیدتر است؛ زیرا مقدار بالای کربن و سیکل حرارتی جوش می‌تواند تشکیل فازهای سخت و ترد در ناحیه متأثر از حرارت (*HAZ*) و افزایش احتمال ترک را به دنبال داشته باشد. در مطالعه مقایسه‌ای، استفاده از فرآیند جوشکاری قوسی دستی و الکترودهای پایه نیکل برای تعمیر چدن مطرح شده و کنترل پیش‌گرم، دمای بین‌پاسی، ورودی حرارتی و سرعت سردشدن به‌عنوان متغیرهای اصلی فرآیند مورد توجه قرار گرفته‌اند [۳]. آماده‌سازی صحیح ناحیه ترک، پیش‌نیاز تعمیر جوشی موفق است. ترک باید تا رسیدن به ماده سالم حذف شود و پس از هر مرحله برداشت، آزمون مناسب برای اطمینان از حذف کامل امتداد عیب انجام گیرد. برای ترک‌های سطحی، شیار *V* شکل می‌تواند مناسب باشد، در حالی که در ترک‌های عمیق، استفاده از شیار *U* شکل یا هندسه‌های پله‌ای با هدف کاهش حجم فلز رسوبی و تنش‌های ناشی از چرخه حرارتی پیشنهاد شده است [۳]. در نتیجه، حجم و شکل شیار صرفاً یک پارامتر اجرایی نیست، بلکه مستقیماً بر مقدار ورودی حرارت، قیود انقباضی و تنش‌های باقی‌مانده تأثیر می‌گذارد.

پژوهش جدید فراهانی و همکاران [۸] در سال ۲۰۲۴ نیز با استفاده از یک مدل ترمومکانیکی اعتبارسنجی‌شده برای جوشکاری ترمیمی چدن نشان داد که تعداد پاس‌ها، توالی رسوب، دمای بین‌پاسی و سایر پارامترهای حرارتی فرآیند می‌توانند توزیع و مقدار تنش پسماند را به میزان قابل‌توجهی تغییر دهند. این نتیجه از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که در تعمیر پوسته‌های حساس، «انتخاب الکترود مناسب» شرط لازم است اما برای دستیابی به تعمیر پایدار کافی نیست و کل چرخه حرارتی-مکانیکی تعمیر باید طراحی و کنترل شود.

این موضوع با تجربه عملی پوسته واحد ۳ نیروگاه شریعتی نیز تطابق قابل‌توجهی دارد. در آن مورد، شش مرحله جوشکاری با چند نوع فلز پرکننده انجام شد و تنها مرحله آخر موفقیت‌آمیز بود. بررسی انجام‌شده نشان داد که تفاوت میان تعمیر موفق و ناموفق را نمی‌توان صرفاً به نوع سیم جوش نسبت داد و فرآیند کامل بازسازی، جوش‌بارگذاری، ماشین‌کاری و رفع دفورمگی پوسته نقش مهم‌تری در موفقیت نهایی داشته‌اند [۶]. همچنین در یکی از مراحل ناموفق، پس از برداشت محل تعمیر مشخص شد که پیوستگی ظاهری سطح جوش، وجود ترک عمیق در لایه‌های زیرین را پنهان کرده است؛ تجربه‌ای که اهمیت کنترل مرحله‌ای کیفیت جوش و عدم اتکا به ظاهر سطح را نشان می‌دهد [۶].

۳/۴. اصلاح اعوجاج و بازسازی هندسی

در صورتی که ترک با اعوجاج، عدم تطابق سطوح یا تغییر شکل فلنج‌ها همراه باشد، حذف ترک بدون اصلاح وضعیت هندسی ممکن است علت اصلی ایجاد تنش را در قطعه باقی بگذارد. در چنین شرایطی، روش‌های اصلاح حرارتی، ترمومکانیکی، جوش‌بارگذاری و ماشین‌کاری می‌توانند بخشی از فرآیند بازسازی باشند. در روش‌های اصلاح حرارتی، کنترل دما و توزیع آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا گرم‌کردن موضعی کنترل‌نشده ممکن است خود باعث ایجاد گرادیان حرارتی، تغییر خواص ماده یا تشدید اعوجاج شود. مطالعه مقایسه‌ای نیز روش‌های گرم‌کردن موضعی و ترمومکانیکی را در زمره گزینه‌های اصلاح تغییر شکل پوسته معرفی کرده است [۳].

مطالعه شریعتی نمونه روشنی از ضرورت این رویکرد ترکیبی است. در این پوسته، وجود فیلرخوری و *Runout* قابل‌توجه نشان می‌داد که صرفاً ترمیم ترک نمی‌توانست وضعیت تنشی اولیه را حذف کند. بنابراین بخشی از سطح با جوش بارگذاری و سپس ماشین‌کاری شد تا تطابق هندسی سطوح بهبود یابد [۶]. این تجربه نشان می‌دهد که در پوسته‌های دچار تغییر شکل، ترمیم هندسی باید به‌عنوان بخشی از راهبرد تعمیر و نه یک عملیات تکمیلی اختیاری در نظر گرفته شود.

۳/۵. معیارهای انتخاب راهبرد تعمیر

بر اساس مطالعات بررسی‌شده، انتخاب روش مناسب را می‌توان تابع شش گروه اصلی از عوامل دانست: ماهیت و شدت عیب، جنس و وضعیت متالورژیکی، شرایط هندسی پوسته، میدان تنش و شرایط سرویس، پیامدهای خود فرآیند تعمیر و الزامات بهره‌برداری نیروگاه. در عمل، وجود یک ترک مشابه در دو پوسته الزاماً به انتخاب یک روش تعمیر یکسان منجر نمی‌شود؛ برای مثال، ترک سطحی در یک پوسته فولادی بدون اعوجاج می‌تواند با برداشت موضعی یا جوش ترمیمی قابل کنترل باشد، در حالی که همان ابعاد ترک در یک پوسته چدنی دارای اعوجاج و عیب ریخته‌گری ممکن است به روش مکانیکی، فرآیند ترکیبی یا حتی تعویض قطعه نیاز داشته باشد. در سطح راهبردی، مؤسسه پژوهشی صنعت برق برای ترک‌های پوسته توربین بخار تصمیم را فراتر از انتخاب یک روش تعمیر مطرح کرده و بر سه گزینه ادامه بهره‌برداری، تعمیر و خروج/تعویض تجهیز تأکید دارد؛ تصمیمی که باید بر پایه مشخصه‌یابی ترک، ارزیابی شدت عیب و قابلیت تعمیر اتخاذ شود [۹]. همچنین استاندارد *ASME PCC-2*، هرچند استاندارد اختصاصی پوسته توربین نیست، در فلسفه کلی تعمیر تجهیزات در سرویس تأکید می‌کند که انتخاب و اجرای تعمیر باید پس از بازرسی و ارزیابی عیب انجام شود و طراحی، ساخت، بازرسی و آزمون تعمیر به‌صورت یک زنجیره منسجم دیده شود [۱۰].

بر این اساس، جدول ۱ مقایسه کیفی روش‌های اصلی قابل استفاده در بازسازی پوسته‌های توربین را بر پایه محتوای مطالعه مقایسه‌ای، تجربه صنعتی مورد بررسی و ادبیات جدید خلاصه می‌کند.

[3] Geometric Restoration [4] [3] Electric Power Research Institute (EPRI)

جدول ۱. مقایسه راهبردهای اصلی تعمیر و بازسازی پوسته‌های توربین نیروگاهی

راهبرد	شرایط کاربرد مناسب	مزیت اصلی	محدودیت/ریسک اصلی	ملاحظات کلیدی
سنگ‌زنی و ماشین‌کاری موضعی	ترک یا آسیب سطحی؛ ضخامت باقیمانده کافی	عدم ورود حرارت و سادگی نسبی	کاهش سطح مقطع؛ محدودیت برای ترک عمیق	تأیید حذف کامل ترک و کفایت ضخامت باقیمانده
سوراخ توقف	نیاز به مهار رشد ترک و امکان پایش	سرعت اجرا و مداخله محدود	معمولاً حذف‌کننده علت ریشه‌ای نیست	تعیین صحیح نوک ترک و پایش دوره‌ای
دوخت فلزی	مواد با جوش‌پذیری محدود؛ نیاز به تعمیر سرد	عدم ایجاد *HAZ* و اعوجاج حرارتی کم	وابستگی به هندسه، ضخامت و آب‌بندی	طراحی قفل‌ها و بست‌ها و ارزیابی تنش موضعی
پین‌گذاری تقویتی همراه جوش	نیاز به تقویت مکانیکی ناحیه جوش	توزیع بار و افزایش استحکام موضعی	همچنان دارای ریسک‌های فرآیند جوش	هندسه پین، شیار و ترتیب جوشکاری
جوشکاری ترمیمی	ترک عمیق یا کمبود ماده با قابلیت جوشکاری	امکان بازیابی پیوستگی و سطح مقطع	*HAZ*، تنش پسماند، ترک مجدد و اعوجاج	فیلر، پیش‌گرم، دمای بین‌پاسی، ورودی حرارتی، توالی پاس‌ها و *NDT*
اصلاح ترمومکانیکی/هندسی	اعوجاج، *Ovality*، *Runout* یا عدم تطابق سطوح	حذف یا کاهش منشأ تنش هندسی	خطر ایجاد تنش و تغییر شکل جدید در صورت کنترل نامناسب	اندازه‌گیری دقیق قبل، حین و بعد از اصلاح
روش ترکیبی	ترک همراه با اعوجاج، ضعف هندسی یا شرایط پیچیده	امکان برخورد هم‌زمان با چند علت آسیب	پیچیدگی اجرا و نیاز به کنترل بیشتر	طراحی توالی تعمیر بر اساس علت ریشه‌ای
تعویض پوسته	آسیب گسترده، تخریب ماده یا عدم امکان تأمین یکپارچگی	حذف عدم‌قطعیت تعمیر گسترده	هزینه، زمان تأمین و توقف بالا	مقایسه ریسک تعمیر با عمر و قابلیت اطمینان مورد انتظار

۴. مطالعه موردی پوسته واحد ۳ نیروگاه شریعتی

به‌منظور نشان‌دادن نحوه برهم‌کنش مکانیزم‌های مختلف آسیب و اهمیت انتخاب یک راهبرد تعمیر مبتنی بر علت ریشه‌ای، در این بخش تجربه ترک و بازسازی پوسته خروجی کمپرسور واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی بررسی می‌شود. اهمیت این مطالعه از آن جهت است که خرابی مشاهده‌شده تنها به یک ترک موضعی محدود نبوده، بلکه مجموعه‌ای از عوامل ساخت، هندسه، اعوجاج، بارگذاری مکانیکی و سابقه بهره‌برداری در ایجاد و گسترش آن نقش داشته‌اند. همچنین تعمیر موفق در بازه پایش گزارش‌شده زمانی حاصل شد که مسئله به‌صورت یک فرآیند جامع بازسازی مورد توجه قرار گرفت [۶].

۱٫۴. وضعیت اولیه و سابقه بهره‌برداری

در جریان بازدید مسیر گاز داغ واحد ۳ در پاییز سال ۱۳۸۵ و پس از دمونتاژ پوسته خروجی کمپرسور، ترکی در مجاورت اتاق احتراق شماره ۲ مشاهده شد. در زمان کشف ترک، توربین پس از حدود ۲۵ سال بهره‌برداری دارای ۷۲٬۳۳۹ ساعت کار واقعی، ۳٬۸۲۱ استارت آتشدار و ۱۱۰٬۵۴۹ ساعت کار معادل بود. در بهار ۱۳۸۸ نیز ترک‌هایی مشابه در پوسته واحدهای ۲ و ۴ مشاهده شد؛ موضوعی که نشان می‌داد پدیده آسیب محدود به یک تجهیز منفرد نبوده است. میانگین کارکرد سه واحد در هنگام مشاهده آسیب حدود ۷۶ هزار ساعت واقعی و ۱۱۶ هزار ساعت معادل گزارش شده است [۶]. در بررسی انجام‌شده، موضوع عمر تجهیز نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس اسناد فنی مورد استناد در مطالعه اصلی، عمر مورد انتظار پوسته بسته به مبنای مورد استفاده متفاوت گزارش شده بود؛ با این حال، سازنده در پاسخ به گزارش خرابی، خستگی ناشی از تنش حرارتی و پیرشدگی ناشی از بهره‌برداری طولانی‌مدت را از عوامل محتمل ایجاد ترک دانست. همچنین به دلیل چدنی بودن پوسته و عمق ترک، تعمیر جوشی را توصیه نکرده و جایگزینی پوسته را پیشنهاد کرده بود [۶]. این توصیه، نقطه آغاز یک تصمیم مهندسی مهم میان «تعویض قطعه» و «امکان‌سنجی بازسازی» بود.

۲٫۴. تحلیل علل ایجاد ترک

بررسی‌های انجام‌شده سه عامل داخلی اصلی شامل عیب ریخته‌گری، ضعف هندسی و دفورمگی پوسته و در کنار آنها عوامل خارجی مربوط به بارگذاری و تعمیرات دوره‌ای را مطرح کرد. در یکی از مراحل برداشت ناحیه ترک‌خورده، وجود یک حفره گازی ناشی از ریخته‌گری در مجاورت محل ترک آشکار شد. این ناپیوستگی موجب کاهش سطح مؤثر ماده و ایجاد یک محل مستعد برای تمرکز تنش شده بود. نویسندگان مطالعه، وجود این عیب را یکی از عوامل توضیح‌دهنده وقوع زودتر آسیب در واحد ۳ نسبت به واحدهای مشابه دانستند [۶]. عامل مهم دیگر، هندسه موضعی پوسته بود. در مجاورت نشیمن اتاق احتراق و فلنج پوسته، فاصله مؤثر ماده بین سوراخ‌های پیچ و ناحیه مجاور در محل وقوع ترک تنها حدود یک‌دوم تا یک‌سوم مقادیر متناظر در مناطق اطراف گزارش شد. در نتیجه، این ناحیه از سطح مقطع باربر کمتری برخوردار بوده و در برابر نیروهای کششی، فشاری و برشی حساس‌تر بوده است. بررسی موقعیت‌های مختلف نشان داد که نواحی مجاور اتاق‌های احتراق شماره ۲ و ۸، به دلیل نزدیکی به پیچ‌های قائم و نحوه انتقال نیرو، شرایط مساعدتری برای تمرکز تنش دارند. در تحلیل ارائه‌شده در مطالعه اصلی نیز ترکیب نیروهای حاصل از آچارکشی، دفورمگی و گشتاور عملکرد توربین به‌عنوان توجیهی برای شدت بیشتر ترک در یکی از این نواحی مطرح شده است. عامل سوم و از دیدگاه تعمیر بسیار مهم، دفورمگی پوسته بود. تغییر شکل دو نیمه پوسته موجب عدم تطابق کامل سطوح اتصال شده و برای بستن فلنج‌ها نیاز به اعمال نیروی بیشتر به پیچ‌ها ایجاد می‌کرد؛ در نتیجه، بار اضافی به نواحی حساس منتقل می‌شد. اندازه‌گیری‌ها در واحد ۳ بیشینه فیلرخوری ۲/۴ میلی‌متر و *Runout* برابر ۱/۲ میلی‌متر را نشان داد. در مطالعه اصلی، تغییر شکل سوراخ‌های پیچ، فیلرخوری سطوح، لهیدگی اطراف سوراخ‌ها و آثار تماس رزوه‌ای نیز به‌عنوان نشانه‌های قابل مشاهده دفورمگی معرفی شده‌اند. علاوه بر عوامل فوق، سابقه تعمیراتی تجهیز نیز مورد توجه قرار گرفت. پوسته طی حدود ۲۵ سال، پنج مرتبه در عملیات اورهال و پنج مرتبه در بازدید مسیر گاز داغ باز و بسته شده بود. اعمال ضربه برای بازکردن پیچ‌ها، آچارکشی نامتقارن یا بیش از حد، اعمال نیرو برای هم‌راستا کردن سوراخ‌ها و گرم‌کردن موضعی پیچ‌های گریپاژشده با شعله از جمله عواملی بودند که در مطالعه اولیه به‌عنوان منابع بالقوه ایجاد تنش مکانیکی یا حرارتی مطرح شدند [۶]. بنابراین، تحلیل موردی نشان می‌دهد که ترک مشاهده‌شده را نمی‌توان به

یک عامل منفرد نسبت داد؛ بلکه عیب اولیه ریخته‌گری، ضعف هندسی موضعی، اعوجاج تجمعی پوسته و بارگذاری‌های ناشی از بهره‌برداری و تعمیرات در کنار یکدیگر در شکل‌گیری شرایط مساعد برای جوانه‌زنی و گسترش ترک نقش داشته‌اند.

۳٫۴. فرآیند بازسازی و تجربه تعمیرهای ناموفق

پس از بررسی گزینه‌هایی نظیر ادامه بهره‌برداری بدون تعمیر، دوخت فلزی، استفاده از مواد ترمیمی و جوشکاری، در نهایت راهبرد تعمیر جوشی انتخاب شد. بر اساس نقشه‌های تجهیز، جنس پوسته مطابق استاندارد *JIS* از نوع *FCD 40*، معادل چدن *GGG 40* گزارش شد. عملیات جوشکاری در مجموع شش مرتبه انجام گرفت که تنها مرحله آخر به تعمیر موفق منجر شد. تجربه مراحل ناموفق اطلاعات ارزشمندی درباره ماهیت تعمیر فراهم می‌کند. برای مثال، در مرحله سوم پس از جوشکاری محل ترک، یک صفحه تقویتی روی ناحیه تعمیر نصب و پیرامون آن جوشکاری شد؛ با این حال، ترک مجدداً ظاهر شد. در مرحله پنجم نیز پس از برداشت فلز جوش مشخص شد که اگرچه سطح خارجی ظاهراً پیوستگی مناسبی داشته است، یک ترک بزرگ و عمیق در لایه‌های داخلی جوش باقی مانده و اتصال کافی میان بخش‌های زیرسطحی ایجاد نشده بود. بنابراین، بازرسی ظاهری سطح به‌تنهایی نمی‌توانست کیفیت واقعی تعمیر را نشان دهد [۶].

در مراحل مختلف از فلزات پرکننده *Inconel 625*، *ENiFeC1*، *AMA 1094 Ni* و *ENiCrFe3* استفاده شد. مطالعه اصلی بر اساس مقایسه این مراحل نتیجه گرفت که موفقیت نهایی را نمی‌توان صرفاً به تغییر نوع فلز پرکننده نسبت داد و پروسه اجرای تعمیر، جوش‌بارگذاری، ماشین‌کاری و اصلاح دفورمگی پوسته نقش تعیین‌کننده‌تری داشته است. این مشاهده با منطق مطرح‌شده در بخش ۳ نیز سازگار است که تعمیر جوشی باید به‌عنوان یک فرآیند حرارتی-مکانیکی کنترل‌شده و نه صرفاً عملیات پرکردن ترک تلقی شود. فرآیند نهایی بازسازی شامل سندبلاست نواحی فلنج، آزمون *MT*، اندازه‌گیری و کنترل سطوح اتصال، تعیین جنس، تدوین پروسه جوش و عملیات حرارتی، حذف مکانیکی ترک، آزمون *PT* در مراحل مختلف تعمیر، جوشکاری و عملیات حرارتی، تراشکاری سطوح، کنترل آب‌بندی و سختی‌سنجی در ۳۰۰ نقطه بوده و کل عملیات در مدت ۴۲ روز انجام شده است. همچنین برای رفع دفورمگی، سطح مورد نظر با جوش بارگذاری و سپس ماشین‌کاری شد تا تطابق هندسی پوسته بازیابی شود [۶]. این روند نشان می‌دهد که عامل تمایز تعمیر نهایی با تلاش‌های ناموفق قبلی، حرکت از «تعمیر ترک» به «بازسازی وضعیت سازه‌ای و هندسی ناحیه آسیب‌دیده» بوده است.

۴٫۴. ارزیابی پس از تعمیر و درس‌های مهندسی مورد مطالعه

پس از بازسازی، پوسته مجدداً وارد سرویس شد. مطابق گزارش مطالعه، در بازدید انجام‌شده ۱۸ ماه پس از تعمیر و پس از ۲٬۶۳۳ ساعت کار واقعی، ۳۲۷ استارت آتشدار و ۵٬۹۰۵ ساعت کار معادل، در بازرسی چشمی محل بازسازی‌شده اثری از شکست یا ترک مجدد مشاهده نشد [۶]. این نتیجه، هرچند به معنای اثبات عمر بلندمدت قطعه تعمیرشده نیست، نشان می‌دهد که فرآیند بازسازی انجام‌شده در بازه پایش گزارش‌شده توانسته است عملکرد مورد انتظار را حفظ کند.

از این مطالعه موردی می‌توان سه نتیجه کلیدی برای توسعه چارچوب مقاله حاضر استخراج کرد. نخست آنکه وجود ترک باید آغاز فرآیند تحلیل باشد و نه پایان آن؛ زیرا در این مورد، عیب ریخته‌گری، ضعف هندسی و اعوجاج تنها پس از بررسی گسترده‌تر مشخص شدند. دوم آنکه، رفع ترک

بدون اصلاح وضعیت تنشی و هندسی می‌تواند به شکست مجدد تعمیر منجر شود، همان‌گونه که تلاش‌های اولیه جوشکاری موفق نبودند. سوم آنکه، تأیید تعمیر باید علاوه بر ظاهر سطح، شامل آزمون‌های غیرمخرب، کنترل هندسی و بررسی آثار حرارتی و متالورژیکی فرآیند تعمیر باشد. این سه نتیجه، حلقه ارتباطی مطالعه موردی با چارچوب تصمیم‌گیری پیشنهادی در بخش بعد را تشکیل می‌دهند.



شکل ۲. جمع‌بندی شماتیک عوامل مؤثر بر آسیب و مسیر بازسازی پوسته خروجی کمپرسور واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی، تدوین‌شده براساس مطالعه قربان‌پناه و عمارتی [۶].

۵. چارچوب مهندسی پیشنهادی

بررسی مکانیزم‌های آسیب، روش‌های تعمیر و تجربه صنعتی واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی نشان می‌دهد که تصمیم‌گیری درباره ترک پوسته توربین را نمی‌توان تنها بر اساس مشاهده عیب یا انتخاب مستقیم یک روش تعمیر انجام داد. ترک مشاهده شده ممکن است پیامد نهایی مجموعه‌ای از عوامل حرارتی، مکانیکی، هندسی، متالورژیکی و نیز بهره‌برداری باشد و در صورت باقی ماندن این عوامل، حذف فیزیکی ترک الزاماً از ایجاد مجدد آن جلوگیری نخواهد کرد. از سوی دیگر، خود فرآیند تعمیر، به‌ویژه در روش‌های حرارتی و جوشکاری، ممکن است با ایجاد تنش پسماند، اعوجاج یا تغییرات موضعی خواص ماده، شرایط جدیدی برای آسیب فراهم کند.

بر همین اساس، در پژوهش حاضر یک چارچوب مهندسی مرحله‌ای و مبتنی بر مکانیزم آسیب برای مدیریت ترک پوسته‌های توربین نیروگاهی پیشنهاد می‌شود که از لحظه کشف ترک آغاز شده و تا تصمیم درباره بازگشت تجهیز به سرویس و تعیین الزامات پایش بعدی ادامه می‌یابد. منطق اصلی چارچوب این پژوهش آن است که هر تصمیم تعمیر باید از پنج سؤال اساسی زیر عبور کند:
چه آسیبی رخ داده است، چرا رخ داده است، آیا قطعه در وضعیت فعلی از یکپارچگی سازه‌ای کافی برخوردار است، کدام روش تعمیر ضمن رفع عیب، علت اصلی آسیب را نیز کنترل می‌کند، و اینکه آیا قطعه پس از تعمیر شرایط لازم برای بازگشت ایمن به سرویس را دارد. پاسخ نظام‌مند به این پرسش‌ها، چارچوب پیشنهادی را به شش گام اصلی تقسیم می‌کند که در ادامه به تفصیل آورده خواهد شد.

۵/۱. گام اول: تشخیص و مشخصه‌یابی آسیب

نقطه شروع چارچوب، مشاهده یک ناپیوستگی، ترک، نشتی، اعوجاج یا هر نشانه غیرعادی در پوسته است. در این مرحله ابتدا باید ماهیت عیب به‌صورت کمی مشخص شود؛ به‌گونه‌ای که محل، طول، جهت، عمق و وضعیت سطحی یا عمقی ترک تا حد امکان تعیین گردد. بازرسی چشمی و آزمون‌های غیرمخرب مناسب، همراه با اندازه‌گیری‌های ابعادی و بررسی وضعیت سطوح اتصال، داده‌های اولیه لازم را فراهم می‌کنند. در صورت وجود شواهد تخریب ماده یا ابهام در جنس واقعی پوسته، سختی‌سنجی، تعیین ترکیب شیمیایی و بررسی متالوگرافی نیز می‌تواند مورد نیاز باشد. مجموعه مشابهی از این آزمون‌ها در مطالعه مقایسه‌ای تعمیر پوسته‌ها به‌عنوان مبنای ارزیابی وضعیت قطعه قبل و بعد از تعمیر معرفی شده است [۳].

۵/۲. گام دوم: تحلیل علت ریشه‌ای و تعیین مکانیزم غالب

پس از مشخصه‌یابی عیب، علت ایجاد آن باید بررسی شود. در این مرحله چهار خانواده اصلی عوامل مطرح‌شده در شکل ۱، یعنی مکانیزم‌های حرارتی و وابسته به زمان، عوامل هندسی و سازه‌ای، عوامل ساخت و متالورژیکی و عوامل بهره‌برداری و تعمیراتی به‌صورت هم‌زمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. تجربه واحد ۳ شریعتی نشان داد که وجود حفره ریخته‌گری، کاهش موضعی سطح مقطع، دفورمگی پوسته و بارگذاری ناشی از مونتاژ می‌توانند به‌صورت هم‌زمان در ایجاد و گسترش ترک نقش داشته باشند [۶]. ازاین‌رو، چارچوب حاضر برخلاف رویکردی که صرفاً یک عنوان عمومی نظیر «خستگی حرارتی» را به‌عنوان علت ترک اعلام می‌کند، بر شناسایی زنجیره علّی آسیب تأکید دارد. چنانچه علت اصلی آسیب در این مرحله قابل کنترل نباشد، باید این محدودیت مستقیماً در تصمیم انتخاب تعمیر لحاظ شود.

۵/۳. گام سوم: ارزیابی یکپارچگی سازه‌ای و قابلیت ادامه سرویس

پس از تعیین مکانیزم آسیب، لازم است مشخص شود که آیا پوسته در وضعیت موجود توان تحمل شرایط سرویس را دارد یا خیر. در عیوب محدود و غیر بحرانی، ممکن است ادامه کار همراه با پایش امکان‌پذیر باشد؛ اما در ترک‌های عمیق، عیوب نزدیک نواحی تمرکز تنش، کاهش سطح مقطع یا موارد همراه با اعوجاج، ارزیابی سازه‌ای دقیق‌تر ضروری است. در این مرحله، تحلیل تنش، مکانیک شکست، بررسی رشد ترک و در صورت وجود

شرایط دمای بالا، ارزیابی اثر خزش یا خزش-خستگی می‌توانند به کار گرفته شوند. هدف این مرحله الزاماً انجام یک تحلیل پیچیده برای همه موارد نیست؛ بلکه تعیین سطح ارزیابی متناسب با شدت و پیامد عیب است. خروجی این گام باید یکی از سه وضعیت کلی باشد:

الف) ادامه بهره‌برداری همراه با پایش؛

ب) نیاز به تعمیر یا بازسازی؛

ج) عدم قابلیت تعمیر قابل‌اعتماد و ضرورت تعویض.

۴٫۵. گام چهارم: انتخاب راهبرد تعمیر متناسب با مکانیزم آسیب

در صورتی که تعمیر ضروری تشخیص داده شود، انتخاب روش باید بر اساس ترکیب مشخصات ترک، جنس پوسته، وضعیت هندسی و مکانیزم اصلی خرابی انجام گیرد. بر همین مبنا، ماتریس پیشنهادی جدول ۲ برای انتخاب اولیه راهبرد تعمیر ارائه می‌شود.

این ماتریس به‌معنای صدور یک دستور تعمیر ثابت برای همه تجهیزات نیست، بلکه یک ابزار غربالگری و هدایت تصمیم است. تصمیم نهایی باید بر اساس مشخصات واقعی تجهیز، الزامات سازنده و نتایج ارزیابی سازه‌ای اتخاذ شود. وجه تمایز ماتریس حاضر آن است که انتخاب روش را مستقیماً به مکانیزم آسیب و وضعیت هندسی قطعه مرتبط می‌کند.

جدول ۲. ماتریس پیشنهادی انتخاب راهبرد تعمیر پوسته‌های ترک‌خورده توربین

وضعیت غالب عیب	شرایط تکمیلی	راهبرد اولیه پیشنهادی	اقدام همراه ضروری
ترک یا ناپیوستگی سطحی محدود	ضخامت باقیمانده کافی و بدون اعوجاج معنی‌دار	سنگ‌زنی/ماشین‌کاری موضعی	*NDT* پس از حذف و کنترل ضخامت
ترک با قابلیت مهار موقت	رشد قابل پایش و یکپارچگی سازه‌ای قابل قبول	سوراخ توقف و پایش	تعیین دقیق نوک ترک و برنامه بازرسی
ترک در ماده با جوش‌پذیری محدود	اعوجاج کم و دسترسی مناسب	دوخت فلزی/تعمیر مکانیکی	کنترل استحکام، آب‌بندی و تنش موضعی
ترک عمیق و موضعی	ماده قابل جوش و هندسه قابل بازسازی	حذف کامل ترک + جوشکاری ترمیمی	کنترل ورودی حرارت، توالی پاس، *NDT*
ترک همراه با اعوجاج	عدم تطابق سطوح، *Runout* یا *Ovality*	تعمیر ترکیبی	اصلاح هندسی قبل یا هم‌زمان با تعمیر ترک
ترک ناشی از ضعف موضعی هندسه	سطح مقطع ناکافی یا تمرکز تنش شدید	تعمیر و تقویت موضعی	بازطراحی یا اصلاح مسیر انتقال بار
آسیب همراه با تخریب گسترده ماده	کاهش شدید خواص یا چند ناحیه بحرانی	بررسی تعویض	ارزیابی هزینه-ریسک و قابلیت تأمین

[a] عدم احراز یکپارچگی پس از ارزیابی	[b] احتمال شکست یا رشد کنترل‌ناپذیر ترک	[c] تعویض پوسته	[d] عدم بازگشت به سرویس

۵٫۵. گام پنجم: کنترل آسیب‌های ناشی از فرآیند تعمیر

پس از انتخاب روش تعمیر، خود فرآیند تعمیر باید به‌عنوان یک منبع بالقوه ایجاد آسیب مورد کنترل قرار گیرد. این مسئله در جوشکاری ترمیمی اهمیت بیشتری دارد. انتخاب هندسه مناسب شیار، فلز پرکننده، پیش‌گرم، ورودی حرارتی، دمای بین‌پاسی، تعداد و توالی پاس‌ها، نحوه مهار پوسته و کنترل سرعت سردشدن می‌تواند بر تنش پسماند، سختی ناحیه متأثر از حرارت و اعوجاج نهایی اثرگذار باشد. مطالعه مقایسه‌ای اولیه نیز بر کنترل پیش‌گرم، دمای بین‌پاسی، ورودی حرارتی و اعوجاج در تعمیر جوشی تأکید کرده است [۳]. در تعمیرات مکانیکی نیز کنترل هندسه سوراخ‌ها، آرایش پین یا قفل، میزان برداشت ماده و وضعیت آب‌بندی اهمیت دارد.

۶٫۵. گام ششم: احراز شرایط بازگشت به سرویس

پایان عملیات تعمیر به‌تنهایی نباید مجوز بازگشت پوسته به سرویس تلقی شود. ابتدا باید مشخص شود که عیب اولیه به‌طور کامل حذف یا مهار شده، فرآیند تعمیر عیب جدیدی ایجاد نکرده و وضعیت هندسی و سازه‌ای قطعه در محدوده قابل قبول قرار دارد. برای این منظور، آزمون‌های غیرمخرب پس از تعمیر، کنترل ابعادی، بررسی *Runout* و تطابق سطوح، سختی‌سنجی و در موارد حساس بررسی متالورژیکی باید متناسب با نوع تعمیر انجام شوند. در موارد بحرانی، ارزیابی یکپارچگی سازه‌ای پس از تعمیر نیز ضروری است؛ زیرا قطعه تعمیرشده الزاماً از نظر تنش پسماند، خواص موضعی و عمر خستگی معادل قطعه نو نیست. بر همین اساس، خروجی نهایی چارچوب می‌تواند یکی از چهار حالت مقابل باشد: بازگشت کامل به سرویس؛ بازگشت محدود همراه با پایش تشدیدشده؛ انجام تعمیر تکمیلی؛ تعویض قطعه.

در صورت بازگشت به سرویس، تعیین فاصله زمانی بازرسی بعدی نیز باید بخشی از تصمیم نهایی باشد. تجربه واحد ۳ شریعتی، که در آن پس از تعمیر و در بازه ۱۸ ماهه گزارش‌شده ترک مجدد مشاهده نشد، اهمیت این مرحله پایش پس از بازسازی را نشان می‌دهد. چارچوب مهندسی پیشنهادی در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳. چارچوب مهندسی پیشنهادی برای ارزیابی و مدیریت ترک پوسته‌های توربین نیروگاهی از تشخیص آسیب تا بازگشت به سرویس

۶. بحث: الزامات تعمیر موفق و بازگشت به سرویس

نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مفهوم تعمیر موفق در پوسته‌های ترک‌خورده توربین نباید صرفاً به حذف ترک یا دستیابی به یک اتصال ظاهراً سالم محدود شود. یک تعمیر زمانی از دیدگاه مهندسی قابل قبول است که سه شرط به‌صورت هم‌زمان برقرار باشد: نخست، علت یا عوامل قابل‌کنترل ایجاد آسیب شناسایی و تا حد امکان اصلاح شده باشند؛ دوم، فرآیند تعمیر خود موجب ایجاد عیب، اعوجاج یا وضعیت تنشی نامطلوب جدید نشده باشد؛ و سوم، وضعیت قطعه پس از تعمیر از نظر هندسی، متالورژیکی و یکپارچگی سازه‌ای برای شرایط مورد انتظار سرویس قابل قبول ارزیابی شود. این برداشت، تفاوت مهمی میان «تعمیر عیب» و «بازیابی قابلیت سرویس تجهیز» ایجاد می‌کند. تجربه پوسته خروجی کمپرسور واحد ۳ نیروگاه شریعتی نمونه روشنی از این مسئله است. چند مرحله اولیه جوشکاری، علی‌رغم ترمیم ظاهری ناحیه آسیب‌دیده، به موفقیت پایدار

منجر نشد؛ در یکی از مراحل نیز پس از برداشت فلز جوش، وجود ترک عمیق در لایه‌های داخلی آشکار شد. در تعمیر نهایی، فرآیند به مجموعه‌ای از اقدامات شامل حذف ترک، آزمون‌های مرحله‌ای، کنترل فرآیند حرارتی و جوشکاری، اصلاح دفورمگی، جوش‌بارگذاری، ماشین‌کاری سطوح و سختی‌سنجی در ۳۰۰ نقطه گسترش یافت. همچنین اصلاح وضعیت هندسی پوسته بخشی از بازسازی بود، زیرا در بررسی‌های اولیه *Runout* و فیلرخوری قابل‌توجه گزارش شده بود [۶]. بنابراین می‌توان استنباط کرد که موفقیت نهایی بیش از آنکه حاصل یک تغییر منفرد در فرآیند جوش باشد، نتیجه مدیریت هم‌زمان ترک و شرایط زمینه‌ساز آن بوده است. این نتیجه با مطالعات جدید درباره جوشکاری ترمیمی نیز هم‌خوانی دارد. مطالعه فراهانی و همکاران [۸] نشان داده است که توزیع تنش پسماند در تعمیر جوشی چدن به پارامترهایی نظیر تعداد و توالی پاس‌ها و شرایط حرارتی فرآیند وابسته است؛ بنابراین حتی با انتخاب ماده پرکننده مناسب، کنترل نامطلوب چرخه حرارتی می‌تواند وضعیت تنشی نامناسبی در ناحیه تعمیر ایجاد کند. از این منظر، الزامات تعمیر موفق باید از مرحله انتخاب روش فراتر رفته و به طراحی و کنترل فرآیند اجرا گسترش یابد؛ موضوعی که در پوسته‌های ضخیم، مقید و حساس به اعوجاج اهمیت بیشتری دارد.

موضوع مهم‌تر آن است که تکمیل فیزیکی تعمیر الزاماً به معنی بازیابی قطعه به وضعیت اولیه نیست. کیم و همکاران [۵] در ارزیابی جوش ترمیمی ناحیه اتصال پیچی پوسته خروجی توربین گاز نشان دادند که تنش پسماند و تغییر شکل پلاستیک ناشی از جوش می‌تواند بر عمر بعدی قطعه اثر بگذارد و در حالات بررسی‌شده، عمر خستگی قطعه تعمیرشده تا ۳۲ درصد کمتر از پوسته سالم پیش‌بینی شد. این یافته نشان می‌دهد که سؤال اصلی پس از تعمیر نباید تنها «آیا ترک حذف شده است؟» باشد؛ بلکه باید مشخص شود قطعه تعمیرشده با شرایط جدید خود چه میزان قابلیت ادامه سرویس دارد. ازاین‌رو، در موارد بحرانی یا دارای پیامد بالای شکست، ارزیابی تنش، عمر خستگی، رشد ترک یا سایر معیارهای یکپارچگی سازه‌ای باید متناسب با اهمیت تجهیز به برنامه تأیید تعمیر افزوده شود.

بازرسی پس از تعمیر نیز باید متناسب با نوع عیب و فرآیند بازسازی طراحی شود. مطالعه مقایسه‌ای اولیه، بازرسی چشمی، آزمون مایعات نافذ، آزمون فراصوت، سختی‌سنجی و اندازه‌گیری ابعادی را از اجزای کنترل کیفیت پوسته پس از بازسازی معرفی کرده و تأکید دارد که نتایج کنترل ابعادی باید عدم ایجاد اعوجاج معنی‌دار در اثر فرآیند تعمیر را نشان دهند [۳]. در همین راستا، منابع *EPRI* نیز پایش و تشخیص، بازرسی و ارزیابی غیرمخرب و تعمیر را به‌عنوان اجزای به‌هم‌پیوسته مدیریت آسیب تجهیزات توربین مطرح می‌کنند [۹]. بنابراین انتخاب آزمون پس از تعمیر باید مستقیماً با مکانیزم خرابی و ریسک‌های روش تعمیر مرتبط باشد؛ برای مثال، در یک تعمیر جوشی صرفاً آزمون سطحی برای رد احتمال عیوب زیرسطحی یا ارزیابی اثرات حرارتی کافی نخواهد بود. در مرحله بازگشت به سرویس، اتخاذ یک تصمیم دوحالته «قبول/رد» برای همه موارد مناسب نیست. بسته به شدت اولیه آسیب، میزان مداخله تعمیر، وضعیت باقی‌مانده قطعه و سطح اطمینان ارزیابی، می‌توان میان بازگشت عادی به سرویس، بازگشت مشروط همراه با پایش تشدیدشده، تعمیر تکمیلی و تعویض تمایز قائل شد. رویکردهای جدید ارزیابی قابلیت سرویس در صنعت برق نیز بر استفاده از مشخصات واقعی عیب، خواص ماده، شرایط بهره‌برداری و تحلیل وضعیت قطعه برای تصمیم درباره ادامه کار یا تعمیر تأکید دارند؛ *EPRI* نمونه‌هایی از این رویکرد را برای پوسته‌های بخار و سایر تجهیزات دما بالا گزارش کرده است. این دیدگاه مستقیماً با چارچوب پیشنهادی مقاله حاضر هم‌راستا است، زیرا بازگشت به سرویس را نتیجه یک فرآیند احراز صلاحیت و نه صرفاً پایان عملیات کارگاهی می‌داند.

در مطالعه شریعتی، پس از ۱۸ ماه و ۲۶۳۳ ساعت کار واقعی، ۳۲۷ استارت آتشدار و ۵۹۰۵ ساعت کار معادل، در بازدید چشمی محل تعمیر اثری از شکست یا ترک مجدد گزارش نشد [۶]. این نتیجه، شواهد عملی مثبتی از عملکرد تعمیر در بازه گزارش‌شده فراهم می‌کند؛ بااین‌حال، از دیدگاه چارچوب حاضر، عدم مشاهده ترک در یک بازه محدود را نباید معادل اثبات عمر بلندمدت تعمیر دانست. پایش بعد از بازگشت به سرویس باید بر اساس مکانیزم غالب خرابی، نرخ احتمالی رشد آسیب، شرایط بهره‌برداری و اهمیت تجهیز ادامه یابد و در صورت امکان، نتایج بازرسی‌های متوالی برای تعیین روند تغییرات ترک، اعوجاج یا سایر شاخص‌های سلامت مقایسه شوند.

در مجموع، الزامات یک تعمیر موفق را می‌توان در چهار اصل خلاصه کرد: حذف یا مهار عیب، کنترل علت ریشه‌ای، کنترل اثرات خود فرآیند تعمیر و احراز یکپارچگی پس از تعمیر. بر همین مبنا، بازگشت به سرویس باید همراه با تعیین سطح بهره‌برداری مجاز و برنامه بازرسی بعدی باشد. این رویکرد احتمال تکرار خرابی ناشی از تعمیر موضعی بدون رفع علت زمینه‌ای را کاهش داده و تصمیم تعمیر را از یک عملیات کارگاهی به یک فرآیند مدیریت یکپارچگی سازه‌ای ارتقا می‌دهد.

۷. نتیجه‌گیری

بر اساس بررسی مکانیزم‌های آسیب، راهبردهای تعمیر، مطالعات پیشین و تجربه صنعتی پوسته واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی، نتایج اصلی پژوهش حاضر به شرح زیر است:

- ترک در پوسته‌های توربین معمولاً حاصل یک عامل منفرد نیست و برهم‌کنش عوامل حرارتی و وابسته به زمان، ضعف‌های هندسی، اعوجاج، عیوب ساخت و شرایط بهره‌برداری و تعمیراتی می‌تواند در جوانه‌زنی و گسترش آن نقش داشته باشد.
- انتخاب روش تعمیر باید پس از مشخصه‌یابی عیب و شناسایی علت ریشه‌ای انجام شود؛ زیرا حذف یا پرکردن ترک بدون اصلاح عوامل زمینه‌ساز، به‌ویژه اعوجاج و تمرکز تنش، می‌تواند احتمال بروز مجدد آسیب را افزایش دهد.
- بررسی مطالعه موردی نیروگاه شریعتی نشان داد که موفقیت تعمیر بیش از آنکه به انتخاب یک فلز پرکننده خاص وابسته باشد، به فرآیند یکپارچه بازسازی شامل حذف کامل ترک، کنترل عملیات جوش و حرارت، اصلاح دفورمگی، ماشین‌کاری و کنترل کیفیت وابسته است.
- روش‌هایی نظیر ماشین‌کاری موضعی، سوراخ توقف، دوخت فلزی، پین‌گذاری، جوشکاری ترمیمی، اصلاح ترمومکانیکی و روش‌های ترکیبی، هر یک دارای محدوده کاربرد و ریسک خاص خود هستند و هیچ روش واحدی را نمی‌توان مستقل از جنس پوسته، هندسه ترک، شرایط تنش و وضعیت سرویس به‌عنوان راه‌حل عمومی معرفی کرد.
- در چارچوب پیشنهادی این پژوهش، فرآیند مدیریت ترک در شش مرحله شامل تشخیص و مشخصه‌یابی، تحلیل علت ریشه‌ای، ارزیابی یکپارچگی سازه‌ای، انتخاب راهبرد تعمیر، کنترل فرآیند تعمیر و احراز شرایط بازگشت به سرویس سازمان‌دهی شد تا تصمیم تعمیر از یک اقدام موضعی به یک فرآیند مهندسی یکپارچه ارتقا یابد.
- پایان عملیات تعمیر به‌تنهایی به معنای آمادگی قطعه برای بازگشت به سرویس نیست و لازم است وضعیت هندسی، وجود عیوب باقی‌مانده، آثار حرارتی و متالورژیکی تعمیر و در موارد بحرانی یکپارچگی سازه‌ای و عمر باقی‌مانده مورد ارزیابی قرار گیرد.
- بر این اساس، تعمیر موفق زمانی محقق می‌شود که علاوه بر حذف یا مهار عیب، عوامل قابل‌کنترل ایجادکننده آن اصلاح شده، اثرات جانبی فرآیند تعمیر کنترل شود و قابلیت ادامه سرویس قطعه با سطح قابل قبول اطمینان احراز گردد.

منابع

[1] Poursaeidi, E., Taheri, M., & Farhangi, A. (2014). Non-uniform temperature distribution of turbine casing and its effect on turbine casing distortion. Applied thermal engineering, 71(1), 433-444.
[2] Poursaeidi, E., & Bazvandi, H. (2016). Effects of emergency and fired shut down on transient thermal fatigue life of a gas turbine casing. Applied Thermal Engineering, 100, 453-461.

[۳] احمدی، علی. (۱۳۸۹). بررسی مقایسه‌ای روش‌های تعمیر و بازسازی آسیب‌دیدگی پوسته‌های توربین و انتخاب روش مناسب مرمتی، اولین سمینار تخصصی واحدهای کوچک، شرکت توانیر.

[4] Poursaeidi, E., Kavandi, A., & Torkashvand, K. (2018). Study of Creep–Fatigue Crack Growth Behavior in a Gas Turbine Casing. Journal of Failure Analysis and Prevention, 18(6), 1607-1615.

[5] Kim, D. O., Bae, H., Cho, H., & Sohn, D. (2025). Fatigue Life Prediction for Crack Repair Welding in Bolted Joints of Gas Turbine Exhaust Casing. Journal of the Computational Structural Engineering Institute of Korea, 38(1), 63-73.

[۶] قربان‌پناه ناصر و عمارتی سعید. بررسی علل ترک پوسته توربین واحد ۳ نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی و روش بازسازی آن.

[7] Cheong, K. S., & Karstensen, A. D. (2009). Integrity assessment of an embrittled steam turbine casing. International journal of pressure vessels and piping, 86(4), 265-272.

[8] Farahani, E. B., Eder, M. A., Alizadeh-Sh, M., Fæster, S., & Sarhadi, A. (2024). An experimentally validated thermomechanical model for a parametric study on reducing residual stress in cast iron repair welding. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 134(11), 5787-5803.

[9] Electric Power Research Institute (EPRI), Inspection and Damage Assessment of Turbine Casing Cracks, Palo Alto, CA, 2008, Report No. 1014138.

[10] ASME, ASME PCC-2–2022: Repair of Pressure Equipment and Piping, American Society of Mechanical Engineers, New York, 2022..

بررسی عددی اثر مسیرهای حرکتی چندمرحله‌ای بر شکل‌پذیری و توزیع ضخامت در فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای چندمرحله‌ای

جواد رضاپور (نویسنده مسئول)[۱]، فرهام خلیلی[۲]

[۱] استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران
Javad.rezapour@iau.ac.ir
[۲] گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان، لاهیجان، ایران *2581299444@iau.ir*

چکیده

در این پژوهش، شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای چندمرحله‌ای ورق‌های آلومینیومی *AA1050-H111* با هدف افزایش شکل‌پذیری، کاهش نازک‌شدگی شدید و تولید قطعات مخروطی با زاویه دیواره بزرگ بررسی شده است. بدین منظور، شبیه‌سازی‌های عددی سه‌بعدی در نرم‌افزار آباکوسِ صریح انجام و با نتایج تجربی صحت‌سنجی گردید. مسیرهای حرکتی مارپیچ ابزار در نرم‌افزار متلب کدنویسی شد و اثر استراتژی‌های شکل‌دهی چندمرحله‌ای بر تغییر مسیر کرنش و توزیع ضخامت ورق مورد ارزیابی قرار گرفت. برای پیش‌بینی شکست نرم و تعیین حد شکل‌پذیری، از معیار مرز حد شکست تحت کشش استفاده شد. نتایج شبیه‌سازی عددی تطابق مناسبی با نتایج تجربی نشان داد، به‌طوری‌که بیشینه خطای پیش‌بینی ضخامت معادل ۲۶/۳ درصد و خطای ابعادی قطعه نهایی کمتر از ۳ درصد ثبت شد. یافته‌ها نشان داد که اعمال استراتژی چندمرحله‌ای، با تغییر مسیر کرنش از حالت خطی (کشیدگی تک‌محوره/صفحه‌ای) به حالت غیرخطی و توزیع مجدد کرنش‌های برشی در طول دیواره قطعه، تمرکز تنش را کاهش داده و بدون وقوع شکست زودهنگام، امکان دستیابی به زوایای دیواره بزرگ‌تر را فراهم می‌سازد. همچنین، استفاده از مرحله اصلاحی نهایی در مسیر ابزار، برآمدگی ناخواسته در کف قطعه را به حداقل رسانده و دقت ابعادی هندسه تولیدی را بهبود می‌بخشد.

واژه‌هاي كليدي

شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای، شکل‌دهی چندمرحله‌ای، شبیه‌سازی عددی، حد شکست تحت کشش، آلومینیوم *AA1050-H111*.

۱. مقدمه

شکل‌دهی ورق‌های فلزی یکی از فرایندهای مهم در صنایع مختلف، از جمله خودروسازی، هوافضا، تجهیزات پزشکی و تولید قطعات، به شمار می‌رود. توسعه محصولات با هندسه‌های پیچیده، تیراژ تولید پایین و نیاز به کاهش زمان و هزینه ساخت، ضرورت استفاده از روش‌های انعطاف‌پذیرتر نسبت به فرایندهای متداول قالب‌محور را افزایش داده است. در روش‌های سنتی شکل‌دهی، ساخت قالب‌های اختصاصی معمولاً مستلزم صرف هزینه و زمان قابل توجهی است و به همین دلیل، این روش‌ها برای نمونه‌سازی سریع، تولید قطعات سفارشی و ساخت قطعات با تیراژ محدود، همواره گزینه‌ای اقتصادی محسوب نمی‌شوند. در این راستا، فرایند شکل‌دهی تدریجی ورق فلزی به‌عنوان یکی از فناوری‌های نوین تولید، امکان شکل‌دهی قطعات پیچیده را بدون نیاز به قالب کامل و دائمی فراهم کرده (*Majagi & Chandramohan, 2014*) است (*Basak et al., 2020*).

در فرایند شکل‌دهی تدریجی، تغییر شکل پلاستیک به‌صورت موضعی و مرحله‌به‌مرحله در اثر تماس ابزار با ورق ایجاد می‌شود. در متداول‌ترین پیکربندی این فرایند، یعنی شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای یا *SPIF*، ورق از نواحی پیرامونی به وسیله نگه‌دارنده مهار شده و یک ابزار صلب با نوک کروی در امتداد مسیر از پیش تعیین‌شده حرکت می‌کند. ابزار پس از طی هر مسیر کانتوری، به میزان مشخصی در راستای عمودی جابه‌جا می‌شود و با تکرار این حرکت، ورق به‌تدریج به هندسه نهایی نزدیک می‌گردد. موضعی بودن ناحیه تماس ابزار و ورق، امکان اعمال کرنش‌های بزرگ‌تر نسبت به برخی روش‌های متداول شکل‌دهی را فراهم می‌کند و این فرایند را به گزینه‌ای مناسب برای تولید قطعات پیچیده و کم‌تیراژ تبدیل کرده است (*Kumar & Kumar, 2015*).

با وجود قابلیت شکل‌دهی مناسب و انعطاف‌پذیری بالای *SPIF*، محدودیت‌هایی همچون کاهش موضعی ضخامت، ایجاد ترک و شکست، انحراف هندسی، کاهش دقت ابعادی و محدودیت در شکل‌دهی دیواره‌های با زاویه زیاد، کاربرد گسترده این فرایند را با چالش مواجه کرده است. در طول شکل‌دهی، توزیع غیر یکنواخت تنش و کرنش می‌تواند موجب تمرکز تغییر شکل در برخی نواحی ورق شود. این تمرکز، به‌ویژه در شرایطی که قطعه در یک مرحله و با زاویه نهایی شکل داده می‌شود، احتمال نازک‌شدگی شدید و آغاز آسیب را افزایش می‌دهد. همچنین نبود قالب پشتیبان در فرایند تک‌نقطه‌ای می‌تواند بر دقت هندسی و میزان برگشت فنری قطعه اثرگذار باشد (*Coman, Mazurchevici, Carausu, & Nedelcu, 2023*).

یکی از راهکارهای مؤثر برای کاهش این محدودیت‌ها، استفاده از مسیرهای چندمرحله‌ای است. در این روش، شکل نهایی قطعه در چند مرحله و با استفاده از مسیرهای میانی، زوایای تدریجی یا اعماق متفاوت ایجاد می‌شود. برخلاف شکل‌دهی تک‌مرحله‌ای که بخش عمده تغییر شکل در یک مرحله اعمال می‌شود، استراتژی چندمرحله‌ای امکان توزیع مناسب‌تر کرنش در سطح ورق را فراهم می‌کند. در نتیجه، تمرکز تنش کاهش یافته، کاهش ضخامت کنترل می‌شود و احتمال وقوع شکست در نواحی بحرانی کاهش می‌یابد. با این حال، عملکرد این روش به نحوه طراحی مسیر ابزار، تعداد مراحل، مقدار گام عمودی، زاویه هر مرحله و ویژگی‌های هندسی قطعه وابسته است. انتخاب نامناسب مسیرهای میانی ممکن است نه‌تنها به بهبود شکل‌پذیری منجر نشود، بلکه موجب افزایش زمان فرایند، ایجاد تغییر شکل‌های ناخواسته و کاهش دقت ابعادی شود (*Prasad, Oraon, & Sharma, 2025*).

ازاین‌رو، تحلیل عددی فرایند *SPIF* می‌تواند ابزار مناسبی برای بررسی رفتار مکانیکی ورق و ارزیابی اثر پارامترهای مختلف پیش از اجرای آزمایش‌های عملی باشد. با استفاده از روش اجزای محدود، امکان بررسی توزیع تنش و کرنش، تغییرات ضخامت، نیروهای شکل‌دهی، میزان آسیب و شرایط آغاز شکست در مسیرهای مختلف فراهم می‌شود. چنین تحلیلی می‌تواند به شناسایی سازوکارهای مؤثر بر قابلیت تغییر شکل و تعیین مسیر مناسب ابزار کمک کند.بر این اساس، در پژوهش حاضر فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای ورق فلزی در مسیرهای چندمرحله‌ای به‌صورت عددی بررسی می‌شود تا اثر استراتژی مسیر ابزار بر توزیع کرنش، کاهش ضخامت و بهبود قابلیت تغییر شکل ارزیابی گردد.

۱،۱. مرور پژوهش‌های انجام شده

در سال‌های اخیر، شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای ورق فلزی به دلیل حذف قالب‌های گران‌قیمت، انعطاف‌پذیری بالا و قابلیت تولید قطعات پیچیده، توجه زیادی را به خود جلب کرده است. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که رفتار این فرایند به مجموعه‌ای از پارامترهای هندسی، ماده‌ای و فرایندی وابسته است و عواملی مانند زاویه دیواره، ضخامت ورق، مسیر ابزار، قطر ابزار، شرایط اصطکاکی و پارامترهای سینماتیکی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حد شکل‌دهی، نازک‌شدگی و کیفیت سطح دارند (*Amini, Farzin, & Mohammadi, 2023; Davarpanah, Mirkouei, Yu, Malhotra, & Pilla, 2015; Vignesh, Narayanan, & Pandivelan, 2025*).

یکی از مهم‌ترین موضوعات در *SPIF*، بررسی حد شکل‌دهی و نقش زاویه دیواره است. نتایج (*Crina, 2011*) نشان داد که ورق فولادی *DC01* با ضخامت ۲/۱ میلی‌متر را می‌توان تا زاویه‌ای حدود ۸۰ درجه بدون شکست شکل داد. با این حال، این حد تنها تابع زاویه نیست و به خواص ماده، ضخامت اولیه، قطر ابزار و گام عمودی نیز وابسته است. از این‌رو، ارزیابی شکل‌پذیری باید در چارچوب برهم‌کنش چند پارامتری انجام شود (*Le, Ghiotti, & Lucchetta, 2008*).

مسیر حرکت ابزار یکی دیگر از مؤثرترین عوامل در کنترل پاسخ مکانیکی ورق در فرایند *SPIF* است. اسکاجوت و همکاران (*Skjødt, Hancock, & Bay, 2007*) با مقایسه تجربی مسیرهای مارپیچ و پله‌ای نشان دادند که مسیر مارپیچ به دلیل پیوستگی حرکت ابزار، سطحی یکنواخت‌تر و کیفیت سطحی بهتری نسبت به مسیر پله‌ای ایجاد می‌کند. نتایج زاهدی و همکاران (*Zahedi, Mollaei-Dariani, & Morovvati, 2015*) نیز نشان داد که استفاده از مسیر مارپیچ می‌تواند موجب یکنواخت‌تر شدن توزیع ضخامت شود، زیرا حرکت پیوسته ابزار از تمرکز موضعی کرنش می‌کاهد. از سوی دیگر، ازاوزی و لبال (*Azaouzi & Lebaal, 2012*) با استفاده از مدل‌سازی اجزای محدود در قطعات نامتقارن نشان دادند که بهینه‌سازی مسیر ابزار می‌تواند توزیع ضخامت را تا حدود ۷ درصد بهبود دهد. لیو و همکاران (*Liu, Li, & Meehan, 2013*) نیز اگرچه تفاوت محسوسی در حد شکل‌پذیری میان مسیرهای مارپیچ و پله‌ای گزارش نکردند، اما نشان دادند که در مسیر مارپیچ، منحنی نیرو یکنواخت‌تر و پایدارتر است. همچنین یاماشیتا و همکاران (*Yamashita, Gotoh, & Atsumi, 2008*) بیان کردند که حتی نحوه آغاز مسیر ابزار نیز می‌تواند بر کیفیت نهایی قطعه و یکنواختی توزیع ضخامت اثرگذار باشد. مجموع این مطالعات نشان می‌دهد که مسیر ابزار صرفاً یک متغیر هندسی نیست، بلکه عاملی کلیدی در کنترل توزیع کرنش، نازک‌شدگی موضعی و پایداری فرایند به شمار می‌رود.

در کنار مسیر ابزار، ضخامت اولیه ورق نیز یکی از پارامترهای بسیار مهم در شکل‌پذیری نهایی قطعه است. هام و جسویت (*Ham & Jeswiet, 2006*) با بررسی ورق‌های آلومینیومی نشان دادند که افزایش ضخامت اولیه ورق معمولاً باعث افزایش زاویه دیواره قابل دستیابی و بهبود حد شکل‌دهی می‌شود. نتایج گلابی و خزاعلی (*Golabi & Khazaali, 2014*) بر روی فولاد زنگ‌نزن *AISI 304* نیز همین روند را تأیید کرد. در همین راستا، هام (*Ham & Jeswiet, 2007*) و حسین (*Hussain, Khan, Gao, & Hayat, 2013*) نشان دادند که اگرچه افزایش ضخامت می‌تواند شکل‌پذیری را بهبود بخشد، اما این اثر تا یک محدوده بهینه معتبر است و افزایش بیش از حد ضخامت ممکن است به دلیل افزایش نیروهای فرایند و کاهش کارایی سیستم، مطلوب نباشد. در مطالعات جدیدتر، پاک و همکاران (*Pak, Deilami Azodi, & Mahmoudi, 2015*) نیز بر روی آلیاژهای آلومینیومی نشان دادند که افزایش ضخامت اولیه علاوه بر کاهش تمرکز کرنش و بهبود پایداری فرایند، باعث افزایش نیروهای وارد بر ابزار می‌شود. بنابراین، ضخامت اولیه ورق باید به‌صورت هم‌زمان از منظر شکل‌پذیری، توزیع ضخامت و ظرفیت تجهیزات شکل‌دهی انتخاب شود.

شکل و اندازه ابزار نیز تأثیر بارزی بر رفتار موضعی ورق در ناحیه تماس دارند. پاک و همکاران (*Pak et al., 2015*) گزارش کردند که ابزارهای با قطر کوچک‌تر در بسیاری از موارد موجب افزایش شکل‌پذیری می‌شوند، زیرا امکان ایجاد تغییر شکل موضعی‌تر و کنترل‌شده‌تر را فراهم می‌کنند. حسین و همکاران (*Hussain, Gao, & Zhang, 2008*) نیز نتایج مشابهی ارائه کردند و نشان دادند که افزایش قطر ابزار می‌تواند منجر به کاهش شکل‌پذیری

شود. با این حال، همه مطالعات به یک نتیجه واحد نرسیده‌اند. برای نمونه، هنرپیشه و همکاران (*Honarpisheh, Ebrahimi, & Mansouri, 2019*) نشان دادند که افزایش شعاع ابزار ممکن است توزیع ضخامت را بهبود دهد، در حالی که میرنیا و همکاران (*Mirnia & Dariani, 2015*) گزارش کردند که افزایش قطر ابزار می‌تواند نیروی فرایند را افزایش داده و یکنواختی ضخامت را کاهش دهد. همچنین کیم و پارک (*Kim & Park, 2002*) و بوفا و همکاران (*Buffa, Campanella, & Fratini, 2013*) بر وجود یک قطر بهینه برای ابزار تأکید کردند؛ قطری که در آن توازن مناسبی میان تمرکز کرنش، نیروی شکل‌دهی و پایداری فرایند برقرار می‌شود. این نتایج نشان می‌دهد که اثر قطر ابزار، وابسته به برهم‌کنش آن با ضخامت ورق، گام عمودی، جنس ماده و شرایط اصطکاکی است.

در حوزه شرایط اصطکاکی و روان‌کاری نیز مطالعات متعددی انجام شده است. کیم و پارک (*Kim & Park, 2002*) نیز اثر هم‌زمان نوع ابزار و روان‌کاری را بررسی کردند و نشان دادند که شرایط اصطکاکی می‌تواند علاوه بر کیفیت سطح، بر کرنش قابل دستیابی و زمان آغاز شکست نیز اثر بگذارد. به بیان دیگر، اصطکاک در *SPIF* تنها یک عامل فرعی برای کاهش سایش نیست، بلکه یکی از پارامترهای مؤثر بر مکانیزم تغییر شکل و رفتار شکست ورق به شمار می‌رود. ازاین‌رو، تحلیل دقیق اثر ضریب اصطکاک در کنار سایر متغیرهای فرایند، برای مدل‌سازی عددی و پیش‌بینی رفتار واقعی ورق ضروری است.

اثر سرعت دورانی و سرعت پیشروی نیز در مطالعات مختلف به‌طور گسترده بررسی شده است. کیم و پارک (*Kim & Park, 2002*) نشان دادند که افزایش سرعت پیشروی در بسیاری از مواد فلزی می‌تواند باعث کاهش شکل‌پذیری شود، زیرا زمان کافی برای توزیع تدریجی کرنش در ناحیه تماس کاهش می‌یابد. با این حال، ژو و همکاران (*Xu et al., 2013*) گزارش کردند که برای این دو پارامتر، مقادیر بهینه‌ای وجود دارد و افزایش بیش از حد هر یک لزوماً منجر به بهبود پاسخ فرایند نمی‌شود. راتاناچان و چانگچو و همکاران (*Rattanachan & Chungchoo, 2009*) نیز نشان دادند که در برخی شرایط، افزایش سرعت دورانی می‌تواند با افزایش حرارت موضعی، نقشی مشابه شکل‌دهی گرم موضعی ایفا کرده و حد شکل‌دهی را افزایش دهد. بنابراین، اثر سرعت‌های فرایندی را نمی‌توان به‌صورت خطی و مستقل تفسیر کرد و لازم است این اثرات در ارتباط با جنس ماده، شرایط حرارتی و ویژگی‌های تماس ابزار و ورق تحلیل شوند.

یکی از پارامترهای مهم دیگر در*SPIF* ، گام عمودی ابزار است که به‌طور مستقیم بر زمان فرایند، نیروهای شکل‌دهی، توزیع ضخامت و احتمال شکست اثر می‌گذارد. استرانو (*Strano, 2005*) و آمبروجیو (*Ambrogio, 2010*) گزارش کردند که کاهش گام عمودی معمولاً باعث بهبود شکل‌پذیری و کیفیت سطح می‌شود، زیرا تغییر شکل در هر مرحله به‌صورت تدریجی‌تر اعمال می‌شود. از سوی دیگر، دوفلو و همکاران (*Duflou, Callebaut, Verbert, & De Baerdemaeker, 2007*) نشان دادند که افزایش گام عمودی موجب افزایش نیروی شکل‌دهی می‌شود. همچنین زاهدی و همکاران (*Zahedi et al., 2015*) گزارش کردند که افزایش گام عمودی می‌تواند با تشدید تمرکز تنش، شکل‌پذیری را کاهش دهد. با این حال، برخی نتایج مانند مطالعات پتک و همکاران (*Petek, Kuzman, & Kopac, 2009*) و میرنیا و همکاران (*Mirnia & Dariani, 2015*) نشان می‌دهد که در برخی شرایط، افزایش گام عمودی تا یک حد مشخص می‌تواند بر توزیع ضخامت اثر مثبت داشته باشد. بنابراین، همانند سایر پارامترها، برای گام عمودی نیز یک مقدار بهینه وجود دارد که به جنس ورق، ضخامت اولیه، قطر ابزار و استراتژی مسیر بستگی دارد.

در برخی مطالعات، پارامترهای تکمیلی‌تری مانند جهت چرخش ابزار نیز بررسی شده‌اند. نینگ و همکاران (*Ning, Chen, & Jia, 2020*) نشان دادند که جهت چرخش ابزار تأثیر مستقیمی بر حد شکل‌دهی ندارد، اما می‌تواند بر نیروهای فرایندی و کیفیت سطح اثرگذار باشد. وحدتی و همکاران (*Vahdati, Mahdavinejad, Amini, Abdullah, & Abrinia, 2015*) و جوریسویک و همکاران (*Jurisevic, Kuzman, & Junkar, 2006*) نیز گزارش کردند که جهت چرخش ابزار در ترکیب با سرعت دورانی و شرایط اصطکاکی می‌تواند الگوی جریان ماده، توزیع دما و پایداری تماس را تحت تأثیر قرار دهد. هرچند این عامل در مقایسه با پارامترهایی مانند ضخامت، مسیر ابزار یا گام عمودی اهمیت کمتری در تعیین حد شکل‌دهی دارد، اما در

تحلیل جامع رفتار فرایند نمی‌توان آن را به‌طور کامل نادیده گرفت. در کنار پارامترهای هندسی، بررسی فرآیندهای مشابه شکل‌دهی تحت بارگذاری‌های دینامیکی نشان می‌دهد که استفاده از مدل‌سازی‌های عددی دقیق و روش‌های کوپلینگ پیشرفته نظیر *SPH*، ابزاری کارآمد برای پیش‌بینی دقیق هندسه نهایی و توزیع ضخامت در قطعات پیچیده است (*Arman Mohseni, Javad Rezapour, Sina Gohari Rad, & Reza Rajabiehfard, 2023b; Rajabiehfard, Mohseni, Rezapour, & Gohari, 2022*). همچنین، به‌کارگیری مدل‌های آسیب نرم‌شونده (*Ductile Damage*) و تحلیل‌های پاسخ غیرخطی در کنار الگوریتم‌های پیش‌بینی پارامتریک، امکان ارزیابی پایداری سازه و رفتار شکست را در تغییر شکل‌های بزرگ فراهم می‌سازد که این امر در بهینه‌سازی استراتژی‌های مسیر ابزار و بهبود شکل‌پذیری در فرآیندهای تدریجی نقشی کلیدی ایفا می‌کند (*A Mohseni, J Rezapour, S Gohari Rad, & R Rajabiehfard, 2023; Arman Mohseni, Javad Rezapour, Sina Gohari Rad, & Reza Rajabiehfard, 2023a; Ramazani Darvazi, Rezapour, Rouhi, & Gholami, 2024*) . علاوه بر این، رویکردهای بهینه‌سازی مبتنی بر مدل‌سازی‌های عددی و الگوریتم‌های پیشرفته برای تنظیم متغیرهای عملیاتی، نقش بسزایی در ارتقای عملکرد سیستم‌های پیچیده مهندسی ایفا می‌کنند (*Chounchenani, Mehrabian, & Rezapour, 2026; Mehrabian & Mahmoudimehr, 2023, 2026*).

۱،۲. شکاف پژوهشی و نوع آوری پژوهش حاضر

مطالعات پیشین اگرچه اثر برخی پارامترهای فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای را بررسی کرده‌اند، اما هنوز درک یکپارچه و تحلیلی از رفتار کرنش و آسیب در مسیرهای چندمرحله‌ای محدود است. بیشتر پژوهش‌ها یا بر تحلیل عددی متمرکز بوده‌اند یا صرفاً اثر پارامترهای منفرد را مطالعه کرده‌اند و کمتر به ارتباط هم‌زمان بین تنش‌های اصلی، مسیر کرنش غیرخطی، و معیارهای آسیب در فرایندهای چندمرحله‌ای پرداخته‌اند. همچنین، ارائه یک مدل تحلیلی قابل‌اتکا برای پیش‌بینی حد شکل‌دهی و مکانیزم آسیب، همراه با صحه‌گذاری هم‌زمان تجربی و عددی، همچنان یک خلأ مهم در این حوزه است.

نوآوری‌های پژوهش حاضر:

- ارائه یک مدل تحلیلی مبتنی بر آنالیز پوسته‌ای برای استخراج تنش‌های اصلی در حالت کرنش صفحه‌ای و کشش دومحوری و تعیین حداکثر زاویه شکل‌دهی.
- به‌کارگیری معیار آسیب *FFL* برای پیش‌بینی و مکان‌یابی آسیب در فرایند شکل‌دهی تدریجی و مقایسه آن با نتایج تجربی و عددی.
- بررسی هم‌زمان اثر پارامترهای کلیدی شامل زاویه دیواره، گام عمودی، ضخامت ورق، قطر ابزار و ضریب اصطکاک در قالب یک مطالعه تحلیلی-عددی منسجم.
- تحلیل و مقایسه مسیر کرنش در فرایندهای تک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای و نشان دادن نقش استراتژی‌های چندمرحله‌ای در افزایش شکل‌پذیری و دستیابی به زاویه‌های بالاتر.

۲. روابط تئوری و معادلات حاکم بر مسئله

فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای *SPIF* در این پژوهش بر پایه یک مدل تحلیلی پوسته‌ای بررسی شد. در این مدل، ناحیه تماس ابزار و ورق به‌صورت یک ناحیه موضعی پلاستیک در نظر گرفته شد و تنش‌های اصلی در راستاهای نصف‌النهاری، محیطی و ضخامتی استخراج گردید. ماده همگن، همسانگرد و کاملاً پلاستیک فرض شد و اثرات ممان خمشی در تحلیل اصلی نادیده گرفته شد. در حالت کرنش صفحه‌ای، تنش نصف‌النهاری به‌صورت زیر نوشته می‌شود (*Silva, Skjødt, Atkins, Bay, & Martins, 2008*):

$$\sigma_\phi = \frac{\sigma_Y}{1+\frac{t}{r_{tool}}} \quad (۱)$$

و در حالت کشش دومحوره یکسان:

$$\sigma_\phi = \sigma_\theta = \frac{\sigma_Y}{1+\frac{2t}{r_{tool}}} \quad (۲)$$

این دو رابطه، مبنای اصلی تحلیل تنش در *SPIF* هستند و نشان می‌دهند که نسبت ضخامت ورق به شعاع ابزار بر سطح تنش و در نتیجه بر قابلیت شکل‌پذیری اثر مستقیم دارد.

اثر اصطکاک در این مدل تنها در راستای نصف‌النهاری لحاظ شد، زیرا سهم مؤلفه محیطی در مقایسه با آن ناچیز است. به‌صورت کلی، افزایش اصطکاک موجب افزایش تنش نصف‌النهاری و تشدید نازک‌شدگی می‌شود. رابطه فشرده اثر اصطکاک را می‌توان به‌صورت زیر بیان کرد:

$$\sigma_\phi = \sigma_{\phi_B} exp(k\mu\varphi) \quad (۳)$$

که در آن $k=1$ برای کرنش صفحه‌ای و $k=2$ برای کشش دومحوره است. این رابطه نشان می‌دهد که هرچه اصطکاک بیشتر باشد، تنش مؤثر و در نتیجه احتمال آسیب افزایش می‌یابد. نازک‌شدگی ورق نیز از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی شکل‌پذیری است. در ناحیه موضعی تغییر شکل، حاصل‌ضرب ضخامت و تنش نصف‌النهاری تقریباً ثابت باقی می‌ماند، بنابراین:

$$\sigma_\phi t = constant \quad (۴)$$


و در نتیجه:

$$\sigma_\phi = \sigma_{\phi_B}\frac{t_0}{t} \quad (۵)$$

از این رابطه مشخص است که کاهش ضخامت، تنش را افزایش می‌دهد و این موضوع به‌طور مستقیم با کاهش شکل‌پذیری مرتبط است. در تحلیل هندسی نیز از قانون سینوس برای تخمین ضخامت استفاده شد:

$$t = t_0 sin\lambda \quad (۶)$$

که در آن λ زاویه سطح مخروط است. جزئیات هندسی و استخراج آن در شکل ۱ نشان داده شده است.حداکثر زاویه دیواره قابل دستیابی نیز از همین روابط به دست آمد. رابطه کلی تنش و زاویه دیواره به‌صورت زیر خلاصه می‌شود:



شکل ۱. نمایش فرایند شکل‌دهی افزایشی تک نقطه‌ای *SPIF* متقارن دورانی (*Silva, Skjødt, Martins, & Bay, 2008*)

$$\psi = \frac{\pi}{2} - \lambda \quad (۷)$$

و با جایگذاری رابطه تنش و ضخامت، حداکثر زاویه دیواره به‌طور کیفی تابع ضخامت اولیه ورق، شعاع ابزار و وضعیت تنش است. نتیجه اصلی این تحلیل آن است که افزایش ضخامت ورق و کاهش شعاع ابزار موجب افزایش زاویه قابل دستیابی می‌شود. برای تحلیل شکست، از نمودار حد پارگی *FFL* استفاده شد. در این رویکرد، تجمع آسیب با معیار زیر بیان می‌شود:

$$D = \int_0^{\varepsilon_f} \frac{\sigma_m}{\bar{\sigma}} d\bar{\varepsilon} \quad (۸)$$


که در آن σ_m تنش هیدروستاتیک و $\bar{\sigma}$ تنش مؤثر است. وقوع شکست زمانی انتظار می‌رود که:

$$D > D_{critical} \quad (۹)$$

در حالت کرنش صفحه‌ای، رابطه ساده‌شده معیار آسیب به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$D_{critical} = \frac{1+r}{3}(\varepsilon_{1f} + \varepsilon_{2f}) \quad (۱۰)$$


که در آن r ضریب ناهمسانگردی است. این رابطه اساس ترسیم نمودار *FFL* در فضای کرنش‌های اصلی را فراهم می‌کند. در نهایت، شیب نمودار حد پارگی در *SPIF* به نسبت شعاع ابزار به ضخامت ورق وابسته است و نشان می‌دهد که این نمودار برخلاف *FLD*، برای فرایند شکل‌دهی تدریجی باید به‌صورت اختصاصی و متناسب با شرایط ابزار و ورق تعیین شود. به همین دلیل، در این پژوهش به‌جای استفاده از نمودارهای مرسوم شکل‌دهی، از *FFL* استخراج‌شده از نمونه‌های مخروطی و هرمی استفاده شد.



شکل ۲. شماتیک مکان کرنش‌های اصلی در نواحی نزدیک ترک در مخروط و هرم (Durante, Formisano, & Langella, 2011)


۳. مراحل حل عددی

شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای یک فرایند شدیداً غیرخطی است که به دلیل تغییر شکل‌های بزرگ، تماس موضعی و نازک‌شدگی ورق، تنها در مدل سه‌بعدی قابل شبیه‌سازی است. در این پژوهش، تحلیل عددی در محیط *Abaqus/Explicit* انجام شد تا رفتار ورق در فرایند تک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای، همراه با اثر تماس و مسیر حرکت ابزار، به‌صورت دقیق بررسی شود. شماتیک کلی مدل، شرایط مرزی و اجزای اصلی فرایند در شکل ۳ ارائه شده است.



شکل ۳. شبیه سازی فرایند شکل‌دهی تدریجی تک نقطه در نرم افزار اباکوس

در مدل عددی، ابزار شکل‌دهی به‌صورت جسم صلب و ورق آلومینیومی *AA1050-H111* به‌صورت جسم تغییرشکل‌پذیر در نظر گرفته شد. برای ورق از المان پوسته‌ای *S4R* استفاده شد، زیرا این المان برای تحلیل‌های دارای تغییر شکل بزرگ و رفتار خمشی-کششی مناسب بوده و از نظر هزینه محاسباتی نیز کارآمد است. با انجام تحلیل همگرایی مش، اندازه المان mm^2 به‌عنوان حالت بهینه انتخاب شد، زیرا کاهش بیشتر اندازه المان تغییر محسوسی در پاسخ ضخامت ایجاد نکرد، در حالی‌که زمان حل افزایش قابل توجهی داشت. نتیجه این بررسی در شکل ۴ نشان داده شده است.



شکل ۴. بررسی تأثیر المان بندی بر ضخامت ورق

شرایط تماس بین ابزار و ورق به‌صورت سطح-به-سطح و با مدل اصطکاکی کلمب تعریف شد. همچنین، قیود مرزی به‌گونه‌ای اعمال شدند که رفتار واقعی فرایند تا حد امکان بازنمایی شود. مسیر حرکت ابزار توسط کدنویسی در *MATLAB* تولید شد و مسیر مارپیچی متداول برای ایجاد هندسه نهایی قطعه به کار رفت. این روش امکان کنترل مرحله‌ای گام عمودی و بازتعریف مسیر در هر مرحله را فراهم می‌کند.

خواص مکانیکی ورق مورد استفاده در جدول ۱ آمده است. همچنین برای ارزیابی احتمال شکست، از معیار *FFLD* استفاده شد که در این پژوهش به‌صورت رابطه زیر در نظر گرفته شد:


$$\varepsilon_1 + 0.8181\varepsilon_2 = 1.3358 \quad (۱۱)$$

جدول ۱. خواص آلومینیوم *AA 1050-H111* (*Suriyaprakan, 2013*)

خاصیت	مقدار	واحد
چگالی	۲۷۱۰	کیلوگرم / مترمکعب
مدول یانگ	۶۹	گیگا پاسکال

ضریب پواسن	۰/۳	-
تنش تسلیم	۱۲۰	مگا پاسکال

برای صحت‌سنجی مدل عددی، توزیع ضخامت حاصل از شبیه‌سازی با نتایج آزمایش مقایسه شد. شرایط شبیه‌سازی دقیقاً مطابق آزمون تجربی شامل ورق ۲۵۰×۲۵۰ میلی‌متر با ضخامت ۱ میلی‌متر، شعاع ابزار ۶ میلی‌متر، سرعت دورانی ۱۰۰۰rpm و زاویه شکل‌دهی ۴۵° در نظر گرفته شد. مقایسه نتایج نشان داد که انطباق عددی و تجربی مناسب است و بیشترین خطای ضخامت حدود ۳/۲۶% بوده است. این مقایسه در شکل ۵ نشان داده شده است.



شکل ۵. مقایسه توزیع ضخامت به دست آمده از نتایج تجربی و شبیه سازی

به‌منظور احراز پایداری عددی و اطمینان از صحت عملکرد حل‌گر صریح، توازن انرژی سیستم E_{TOTAL} پایش گردید؛ به‌گونه‌ای که برقراری تعادل میان مجموع انرژی‌های درونی، جنبشی و اتلافی با کار خارجی انجام‌شده، بیان‌گر دقت محاسبات و اعتبار نتایج شبیه‌سازی است.

۴. بحث و بررسی نتایج

در این بخش، نتایج تحلیلی و عددی فرایند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای ورق آلومینیومی *AA1050-H111* بررسی شده است. ابتدا وضعیت کرنش در فرایندهای تک‌مرحله‌ای و چندمرحله‌ای تحلیل و سپس تأثیر راهبرد شکل‌دهی بر توزیع ضخامت، مسیر کرنش، حد شکل‌دهی شکست و معیار آسیب ارزیابی شد. در ادامه، یک استراتژی تکامل‌یافته با هدف کاهش برآمدگی کف، بهبود توزیع ضخامت و افزایش شکل‌پذیری ارائه شد. در پایان نیز اثر پارامترهای اصلی فرایند شامل ضخامت اولیه ورق، شعاع ابزار، زاویه دیواره، گام عمودی و ضریب اصطکاک بررسی گردید.


۴/۱. بررسی وضعیت کرنش و استراتژی‌های شکل‌دهی

در تحلیل پوسته‌ای انجام‌شده، ماده تراکم‌ناپذیر فرض شده و در نتیجه مجموع کرنش‌های اصلی برابر صفر در نظر گرفته شد:

$$\varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \varepsilon_3 = 0 \quad (۱۲)$$

بررسی کرنش‌های اصلی در ناحیه بحرانی نشان داد که رفتار ورق در فرایندهای تک‌مرحله‌ای و دومرحله‌ای به حالت کرنش صفحه‌ای نزدیک است؛ زیرا مقدار یکی از مؤلفه‌های کرنش اصلی در مقایسه با دو مؤلفه دیگر کوچک‌تر است. با افزایش تعداد مراحل، مسیر بارگذاری از حالت کرنش صفحه‌ای فاصله گرفته و به ناحیه کشش دومحوره نزدیک می‌شود. این تغییر وضعیت موجب توزیع متعادل‌تر کرنش در دو راستای اصلی، کاهش تمرکز کرنش بیشینه و افزایش ظرفیت شکل‌پذیری ورق می‌شود.

به‌منظور تولید مخروط ناقصی با زاویه دیواره ۷۵°، چهار استراتژی شامل فرایند تک‌مرحله‌ای و فرایندهای دو، سه و چهارمرحله‌ای در نظر گرفته شد. زوایای متوالی در فرایند دومرحله‌ای برابر ۴۵° و ۷۵°، در فرایند سه‌مرحله‌ای برابر ۴۵°، ۶۰°، ۷۵° و در فرایند چهارمرحله‌ای برابر ۴۵°، ۵۵°، ۶۵° و ۷۵° بودند. در تمام شبیه‌سازی‌ها، ابعاد ورق ۲۰۰×۲۰۰ میلی‌متر، ضخامت اولیه آن ۱ میلی‌متر، شعاع ابزار ۶ میلی‌متر، سرعت دورانی ابزار ۱۰۰۰ دور بر دقیقه، عمق مخروط ۳۰ میلی‌متر و شعاع آن ۷۰ میلی‌متر در نظر گرفته شد.




شکل ۶. شماتیک ترکیبی استراتژی‌های تک‌مرحله‌ای، دو، سه و چهارمرحله‌ای

نتایج فرایند تک‌مرحله‌ای نشان داد که دستیابی مستقیم به زاویه دیواره ۷۵° سبب تمرکز شدید تغییر شکل در فصل مشترک کف و دیواره مخروط می‌شود. در این ناحیه، ضخامت ورق از مقدار اولیه ۱ میلی‌متر به حدود ۰/۴ میلی‌متر کاهش یافت که معادل ۶۰ درصد نازک‌شدگی است. همچنین، نقاط بحرانی از خط حد شکل‌دهی شکست عبور کردند؛ بنابراین تولید ایمن هندسه موردنظر با استفاده از مسیر تک‌مرحله‌ای امکان‌پذیر نبود.

استفاده از استراتژی‌های چندمرحله‌ای موجب گسترش ناحیه تغییر شکل و جلوگیری از تمرکز نازک‌شدگی در یک محدوده کوچک شد. حداقل ضخامت نهایی در فرایندهای دو، سه و چهارمرحله‌ای به ترتیب برابر ۰/۴۹، ۰/۵۵ و ۰/۴۶ میلی‌متر به دست آمد. بنابراین، فرایند سه‌مرحله‌ای با نازک‌شدگی ۴۵ درصد، بهترین عملکرد را در میان استراتژی‌های اولیه نشان داد و نازک‌شدگی را در مقایسه با فرایند تک‌مرحله‌ای ۱۵ واحد درصد کاهش داد. اگرچه استراتژی دومرحله‌ای از وقوع شکست جلوگیری کرد، اختلاف ۳۰° میان دو مرحله موجب توزیع نامتوازن ضخامت و ایجاد

برآمدگی در کف مخروط شد. در فرایند چهارمرحله‌ای نیز عبور مکرر ابزار از نواحی تغییر شکل یافته باعث شد ضخامت نهایی در مقایسه با فرایند سه‌مرحله‌ای کاهش یابد. ازاین‌رو، افزایش تعداد مراحل به‌تنهایی تضمین‌کننده بهبود شکل‌پذیری نیست و انتخاب مناسب توالی زوایا و مسیر ابزار اهمیت بیشتری دارد.




شکل ۷. مقایسه توزیع ضخامت نهایی در استراتژی‌های یک، دو، سه و چهارمرحله‌ای


۲/۴. ارزیابی حد شکل‌دهی و معیار آسیب

برای ارزیابی احتمال شکست، مسیر کرنش المان‌های بحرانی نسبت به نمودار حد شکل‌دهی شکست ترسیم شد. در این نمودار، قرار گرفتن نقاط کرنش زیر خط *FFL* بیانگر شرایط ایمن و عبور آن‌ها از این خط نشان‌دهنده شروع آسیب یا پارگی است. نتایج نشان داد که مسیر کرنش در فرایند تک‌مرحله‌ای تقریباً خطی و نزدیک به شرایط کرنش صفحه‌ای است. کرنش اصلی بیشینه و کمینه در المان بحرانی این فرایند به ترتیب برابر ۱/۴۴ و ۰/۰۵۷ به دست آمد و مسیر کرنش از خط حد شکست عبور کرد.


در مقابل، اجرای فرایند به‌صورت چندمرحله‌ای مسیر کرنش را غیرخطی کرد و نقاط بحرانی را به سمت ناحیه کشش دومحوره انتقال داد. مقادیر کرنش بیشینه و کمینه در فرایندهای دو، سه و چهارمرحله‌ای به ترتیب برابر (۰/۱۷۲، ۰/۸۵۶)، (۰/۲۳۶، ۰/۵۸۲) و (۰/۳۵، ۰/۷۲) محاسبه شد. در تمام این استراتژی‌ها مسیر کرنش در زیر خط حد شکست باقی ماند؛ بااین‌حال، فرایند سه‌مرحله‌ای فاصله ایمن‌تری از خط *FFL* ایجاد کرد. در فرایندهای چندمرحله‌ای، تغییر زاویه و شعاع مسیر ابزار سبب می‌شود المان بحرانی هر مرحله الزاماً در مرحله بعد نیز تحت بیشترین تغییر شکل قرار نگیرد. این جابه‌جایی ناحیه بحرانی، کرنش را میان المان‌های بیشتری توزیع کرده و از تجمع تغییر شکل در یک ناحیه مشخص جلوگیری می‌کند.




استراتژی نوع دوم



استراتژی نوع اول



استراتژی نوع چهارم



استراتژی نوع سوم

شکل ۸. نمودار ترکیبی مسیر کرنش فرایندهای تک‌مرحله‌ای، دو، سه و چهارمرحله‌ای نسبت به خط FFLD

برای کمی‌سازی احتمال شکست، معیار آسیب D بر اساس نسبت فاصله نقطه کرنش از مبدأ به فاصله محل تقاطع همان راستا با خط حد شکل‌دهی تعریف شد:


$$D = \frac{\sqrt{\varepsilon_{min}{}^2 + \varepsilon_{max}{}^2}}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (۱۳)$$

که در آن x و y مختصات محل تقاطع راستای عبوری از نقطه کرنش با خط *FFL* هستند. مقدار $D<1$ بیانگر شرایط ایمن و $D\geq1$ نشان‌دهنده وقوع آسیب است. در فرایند تک‌مرحله‌ای مقدار این معیار از یک فراتر رفت، در حالی که مقادیر بیشینه آن در فرایندهای دو، سه و چهارمرحله‌ای به ترتیب

برابر ۰/۵۸۲، ۰/۴۲۸ و ۰/۵۰۳ به دست آمد. کمترین مقدار آسیب در میان استراتژی‌های اولیه متعلق به فرایند سه‌مرحله‌ای بود. این نتیجه با توزیع ضخامت و موقعیت مسیر کرنش نسبت به خط حد شکست تطابق دارد.

۳/۴. ارزیابی استراتژی تکامل‌یافته

اگرچه استراتژی سه‌مرحله‌ای موجب کاهش نازک‌شدگی و معیار آسیب شد، برآمدگی ایجادشده در کف مخروط، دقت هندسی قطعه را محدود می‌کرد. برای رفع این مشکل، یک استراتژی تکامل‌یافته طراحی شد که در آن شعاع و عمق مخروط به‌صورت مرحله‌ای افزایش یافت و در مرحله نهایی، یک مسیر مارپیچ دایره‌ای در کف قطعه اعمال شد. مسیر اصلاحی کف با شعاع ۵۰ میلی‌متر و گام ۴/۵ میلی‌متر در نرم‌افزار *MATLAB* تولید شد. این مسیر علاوه بر کاهش برآمدگی کف، باعث شد تماس ابزار در هر مرحله به نواحی متفاوتی منتقل شود و تمرکز کرنش در المان‌های بحرانی کاهش یابد.



شکل ۹. شماتیک استراتژی تکامل‌یافته و مقایسه هندسه نهایی آن با استراتژی سه‌مرحله‌ای


حداقل ضخامت ورق در استراتژی تکامل‌یافته برابر ۰/۶۲۷ میلی‌متر به دست آمد، در حالی که این مقدار در استراتژی سه‌مرحله‌ای ۰/۵۵ میلی‌متر بود. بنابراین، ضخامت باقی‌مانده در ناحیه بحرانی حدود ۱۴ درصد افزایش یافت. همچنین، مقدار بیشینه معیار آسیب از ۰/۴۲۸ در استراتژی سه‌مرحله‌ای به ۰/۳۹۱ در استراتژی تکامل‌یافته کاهش یافت که معادل حدود ۸/۶ درصد بهبود است. جابه‌جایی محل بیشینه آسیب در این استراتژی نیز نشان داد که با تغییر شعاع و عمق در مراحل متوالی، تغییر شکل میان المان‌های مختلف توزیع شده است.

مقایسه تنش‌های عددی نشان داد که تنش نصف‌النهاری در استراتژی تکامل‌یافته برابر ۵۹ مگاپاسکال است، در حالی که این مقدار در استراتژی سه‌مرحله‌ای ۸۱ مگاپاسکال به دست آمد. بنابراین، استراتژی تکامل‌یافته تنش نصف‌النهاری را حدود ۲۷ درصد کاهش داد. از آنجا که این مؤلفه نقش اصلی را در کشیدگی و نازک‌شدگی دیواره ایفا می‌کند، کاهش آن با افزایش ضخامت بحرانی و کاهش معیار آسیب سازگار است. مقادیر تنش‌های عددی و تحلیلی در جدول ۲ ارائه شده‌اند.

جدول ۲. مقایسه تنش‌های نصف‌النهاری و محیطی در استراتژی‌های مختلف

نوع استراتژی	نصف‌النهاری	محیطی
یک مرحله	۹۶	۴۸
سه مرحله	۸۱	۳۶
چهار مرحله	۳۸	۸۴
تکامل یافته	۵۹	۳۳
تحلیلی	۱۰۲	۵۱

اختلاف میان نتایج تحلیلی و عددی فرایند تک‌مرحله‌ای برای تنش‌های نصف‌النهاری و محیطی به ترتیب حدود ۶/۳ و ۶/۲ درصد است که دقت مناسب مدل تحلیلی را نشان می‌دهد. بااین‌حال، استفاده مستقیم از روابط مبتنی بر کرنش صفحه‌ای برای فرایندهای چندمرحله‌ای مناسب نیست؛ زیرا در این فرایندها وضعیت کرنش به‌تدریج به کشش دومحوره نزدیک می‌شود. در مجموع، استراتژی تکامل‌یافته با ایجاد مسیر کرنش غیرخطی، کاهش تمرکز تنش و توزیع مناسب‌تر تغییر شکل، بهترین عملکرد را از نظر شکل‌پذیری، ضخامت باقی‌مانده، معیار آسیب و دقت هندسی ارائه کرد.



مقایسه توزیع ضخامت

مقایسه معیار آسیب

مقایسه مسیر کرنش


شکل ۱۰. نمودار ترکیبی مقایسه ضخامت، معیار آسیب و مسیر کرنش در استراتژی‌های سه‌مرحله‌ای و تکامل‌یافته

۴٫۴. تأثیر پارامترهای فرایند بر شکل‌پذیری

تأثیر ضخامت اولیه ورق، شعاع ابزار، زاویه دیواره، گام عمودی و ضریب اصطکاک بر ضخامت باقی‌مانده در ناحیه بحرانی بررسی شد. در این تحلیل، کاهش ضخامت بحرانی به‌عنوان شاخص کاهش شکل‌پذیری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش ضخامت اولیه ورق از ۱ به ۲ میلی‌متر موجب کاهش نازک‌شدگی نسبی و افزایش شکل‌پذیری شد. افزایش ضخامت اولیه، تنش نصف‌النهاری را کاهش داده و امکان دستیابی به زاویه دیواره بیشتر را بدون وقوع شکست فراهم می‌کند.

با افزایش شعاع ابزار از ۳ به ۷ میلی‌متر، ضخامت باقی‌مانده در ناحیه بحرانی کاهش یافت. ابزار کوچک‌تر تغییر شکل را در ناحیه محدودتری اعمال می‌کند و با ماهیت موضعی فرایند شکل‌دهی تدریجی سازگارتر است؛ در مقابل، افزایش شعاع ابزار سطح تماس و تنش نصف‌النهاری را افزایش داده و شکل‌پذیری را کاهش می‌دهد. افزایش زاویه دیواره از ۴۵° به ۷۵° نیز باعث تشدید نازک‌شدگی شد. این نتیجه نشان می‌دهد که زاویه دیواره یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های هندسی فرایند است و دستیابی به زوایای بزرگ باید از طریق مسیرهای چندمرحله‌ای و توزیع تدریجی تغییر شکل انجام شود.

افزایش گام عمودی از ۴/۲ به ۷/۵ میلی‌متر موجب کاهش ضخامت بحرانی و افزایش احتمال آسیب شد. گام کوچک‌تر، تغییر شکل را یکنواخت‌تر و موضعی‌تر می‌کند، هرچند زمان فرایند و هزینه محاسباتی را افزایش می‌دهد. همچنین، افزایش ضریب اصطکاک موجب افزایش تنش کششی و کاهش ضخامت نهایی شد. اثر اصطکاک در مقادیر پایین محدود بود، اما در ضرایب اصطکاک بالا، نازک‌شدگی به‌صورت محسوسی افزایش یافت. بنابراین، استفاده از روان‌کاری مناسب برای محدود کردن اصطکاک و بهبود شکل‌پذیری ضروری است.



شکل ۱۱. اثر پارامترهای ضخامت ورق، شعاع ابزار، زاویه دیواره، گام عمودی و ضریب اصطکاک بر ضخامت بحرانی

نتایج کلی تحلیل پارامتریک نشان داد که افزایش ضخامت اولیه ورق موجب بهبود شکل‌پذیری می‌شود، در حالی که افزایش شعاع ابزار، زاویه دیواره، گام عمودی و ضریب اصطکاک، نازک‌شدگی و احتمال آسیب را افزایش می‌دهد. بااین‌حال، تأثیر این پارامترها مستقل از مسیر شکل‌دهی نیست و انتخاب مناسب استراتژی چندمرحله‌ای می‌تواند بخش قابل‌توجهی از آثار نامطلوب آن‌ها را کنترل کند.

۵. نتیجه گیری

در این پژوهش، رفتار شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای ورق آلومینیومی *AA1050-H111* به‌منظور تولید قطعات مخروطی با زوایای دیواره تند، از سه جنبه تحلیلی، عددی و تجربی مورد مطالعه قرار گرفت. ابتدا با استفاده از تئوری آنالیز پوسته‌ای، مدل ریاضی برای محاسبه تنش‌های اصلی و پیش‌بینی حداکثر زاویه شکل‌دهی توسعه یافت و سپس با پیاده‌سازی معیار آسیب حد شکل‌دهی شکست در شبیه‌سازی‌های المان محدود در نرم‌افزار آباکوس، احتمال وقوع شکست و نازک‌شدگی ورق ارزیابی گردید. به‌منظور غلبه بر محدودیت شکل‌دهی تک‌مرحله‌ای در زوایای بالا (به‌ویژه زاویه ۷۵°، استراتژی‌های مسیر ابزار چندمرحله‌ای و همچنین یک استراتژی اصلاح‌شده و تکامل‌یافته طراحی و پیاده‌سازی شدند. در نهایت، با انجام یک مطالعه پارامتری، اثر متغیرهای هندسی و فرآیندی شامل ضخامت ورق، قطر ابزار، گام عمودی، زاویه شکل‌دهی و ضریب اصطکاک بر توزیع ضخامت و معیار آسیب مورد واکاوی قرار گرفت که نتایج حاصل از این بخش به شرح زیر خلاصه می‌شود:

- کفایت معیار آسیب: نمودارهای حد شکل‌دهی شکست *(FFL)* کارایی و دقت بالایی در پیش‌بینی موقعیت هندسی دقیق شروع آسیب و لحظه وقوع پارگی در فرآیند شکل‌دهی تدریجی تک‌نقطه‌ای نشان دادند.
- دقت مدل تحلیلی: مقایسه تنش‌های اصلی حاصل از فرمول‌بندی تحلیلی (آنالیز پوسته‌ای) با نتایج عددی در فرآیند تک‌مرحله‌ای، همخوانی مناسبی را تأیید نمود؛ با این حال، به دلیل انحراف حالت تنش فرآیندهای چندمرحله‌ای از شرایط کرنش صفحه‌ای، این معادلات برای مراحل میانی مسیرهای چندگانه محدودیت دارند.
- تغییر وضعیت تنش در فرآیندهای چندمرحله‌ای: استفاده از استراتژی‌های چندمرحله‌ای موجب شد تا وضعیت تنش و کرنش ورق از حالت کرنش صفحه‌ای فاصله گرفته و به سمت کشش دومحوره متمایل شود که این امر ظرفیت شکل‌پذیری ماده را به شدت افزایش داد.
- نقش غیرخطی شدن مسیر کرنش: برخلاف فرآیند تک‌مرحله‌ای که دارای مسیر کرنش خطی است، استراتژی‌های چندمرحله‌ای با ایجاد مسیرهای کرنش غیرخطی و موضعی‌تر کردن تغییر شکل در هر مرحله، مانع از تجمع آسیب شده و شکل‌پذیری را بهبود بخشیدند.
- مزیت هندسی استراتژی تکامل‌یافته: اعمال استراتژی تکامل‌یافته (تغییر توأم عمق و شعاع به همراه مسیر مارپیچ نهایی در کف قطعه) علاوه بر رفع نقص برآمدگی کف و بهبود دقت ابعادی، ضخامت بحرانی را حدود ۱۴ درصد افزایش و معیار آسیب را ۸/۶ درصد نسبت به حالت سه‌مرحله‌ای متداول کاهش داد.
- تأثیر مشخصه‌های هندسی و فرآیندی: تحلیل پارامتری نشان داد که افزایش ضخامت اولیه ورق به‌عنوان یک عامل تقویت‌کننده، موجب بهبود توزیع ضخامت و کاهش آسیب می‌شود؛ در حالی که افزایش زاویه دیواره، گام عمودی، قطر ابزار و ضریب اصطکاک اثر معکوس داشته و احتمال پارگی را افزایش می‌دهند.

- روش بهینه استخراج *FFL*: مناسب‌ترین متدولوژی تجربی-عددی جهت رسم دقیق نمودار *FFL* در این فرآیند، شکل‌دهی قطعات مخروطی و هرمی با ضخامت‌ها و قطرهای مختلف ابزار و سپس اتصال نقاط کرنش اصلی متناظر با لحظه شکست در صفحه کرنش‌های اصلی تعیین شد.

منابع

Ambrogio, G. (2010). Influence of thickness on formability in 6082-t6. *International Journal of Material Forming*.
Amini, S., Farzin, M., & Mohammadi, A. (2023). An experimental study on ultrasonic-assisted hot incremental sheet metal forming of ti–6al–4 v. *Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical Engineering*, *47*(4), 1923-1935.
Azaouzi, M., & Lebaal, N. (2012). Tool path optimization for single point incremental sheet forming using response surface method. *Simulation Modelling Practice and Theory*, *24*, 49-58.
Basak, S., Prasad, K. S., Mehto, A., Bagchi, J., Ganesh, Y. S., Mohanty, S., . . . Panda, S. K. (2020). Parameter optimization and texture evolution in single point incremental sheet forming process. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, *234*(1-2), 126-139.
Buffa, G., Campanella, D., & Fratini, L. (2013). On the improvement of material formability in spif operation through tool stirring action. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *66*(9), 1343-1351.
Chounchenani, S. D., Mehrabian, M., & Rezapour, J. (2026). Optimization of the steam-to-fuel ratio in an arc-shaped solid oxide fuel cell fed by biogas using artificial neural networks. *Fuel*, *405*, 136395.
Coman, C. C., Mazurchevici, S.-N., Carausu, C., & Nedelcu, D. (2023). Analysis of incremental sheet forming of aluminum alloy. *Materials*, *16*(19), 6371.
Crina, R. (2011). Determination of the maximum forming angle of some carbon steel metal sheets. *Journal of Engineering studies and research*, *17*(3), 71.
Davarpanah, M. A., Mirkouei, A., Yu, X., Malhotra, R., & Pilla, S. (2015). Effects of incremental depth and tool rotation on failure modes and microstructural properties in single point incremental forming of polymers. *Journal of materials processing technology*, *222*, 287-300.
Duflou, J., Callebaut, B., Verbert, J., & De Baerdemaeker, H. (2007). Laser assisted incremental forming: Formability and accuracy improvement. *CIRP annals*, *56*(1), 273-276.
Durante, M., Formisano, A., & Langella, A. (2011). Observations on the influence of tool-sheet contact conditions on an incremental forming process. *Journal of materials engineering and performance*, *20*(6), 941-946.
Golabi, S. i., & Khazaali, H. (2014). Determining frustum depth of 304 stainless steel plates with various diameters and thicknesses by incremental forming. *Journal of Mechanical Science and Technology*, *28*(8), 3273-3278.
Ham, M., & Jeswiet, J. (2006). Single point incremental forming and the forming criteria for aa3003. *CIRP annals*, *55*(1), 241-244.
Ham, M., & Jeswiet, J. (2007). Forming limit curves in single point incremental forming. *CIRP annals*, *56*(1), 277-280.
Honarpisheh, M., Ebrahimi, M. R., & Mansouri, H. (2019). Investigation of springback angle in single point incremental forming process on explosive welded cu/st/cu multilayer. *Journal of Modern Processes in Manufacturing and Production*, *8*(3), 13-26.
Hussain, G., Gao, L., & Zhang, Z. (2008). Formability evaluation of a pure titanium sheet in the cold incremental forming process. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *37*(9), 920-926.
Hussain, G., Khan, H., Gao, L., & Hayat, N. (2013). Guidelines for tool-size selection for single-point incremental forming of an aerospace alloy. *Materials and Manufacturing Processes*, *28*(3), 324-329.
Jurisevic, B., Kuzman, K., & Junkar, M. (2006). Water jetting technology: An alternative in incremental sheet metal forming. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *31*(1), 18-23.

Kim, Y., & Park, J. (2002). Effect of process parameters on formability in incremental forming of sheet metal. *Journal of materials processing technology, 130*, 42-46.
Kumar, Y., & Kumar, S. (2015). *Incremental sheet forming (isf).* Paper presented at the Advances in Material Forming and Joining: 5th International and 26th All India Manufacturing Technology, Design and Research Conference, AIMTDR 2014.
Le, V. S., Ghiotti, A., & Lucchetta, G. (2008). Preliminary studies on single point incremental forming for thermoplastic materials. *International Journal of Material Forming, 1*(Suppl 1), 1179-1182.
Liu, Z., Li, Y., & Meehan, P. A. (2013). Experimental investigation of mechanical properties, formability and force measurement for aa7075-o aluminum alloy sheets formed by incremental forming. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 14*(11), 1891-1899.
Majagi, S. D., & Chandramohan, G. (2014). Optimization of incremental sheet metal forming parameters by design of experiments. *Applied Mechanics and Materials, 527*, 111-116.
Mehrabian, M., & Mahmoudimehr, J. (2023). Numerical simulation of a biogas-fueled solid oxide fuel cell and the investigation of the influence of operating conditions. *Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, 55*(7), 895-916.
Mehrabian, M., & Mahmoudimehr, J. (2026). Optimizing steam-to-carbon and air-to-carbon ratios in internal autothermal reforming of a biogas-fed solid oxide fuel cell using the combination of computational fluid dynamics and artificial intelligence. *Energy Conversion and Management, 348*, 120763.
Mirnia, M. J., & Dariani, B. M. (2015). An investigation on multistage incremental forming to control thinning in a truncated cone of an aluminum alloy sheet. *Modares Mechanical Engineering, 14*(14), 262-270.
Mohseni, A., Rezapour, J., Gohari Rad, S., & Rajabiehfard, R. (2023). Experimental investigations concerning a novel dynamic hydroforming process using numerical study based on a fem: Smoothed particle hydrodynamic coupling method. *Journal of Dynamic Behavior of Materials, 9*(2), 214-224.
Mohseni, A., Rezapour, J., Gohari Rad, S., & Rajabiehfard, R. (2023a). Low velocity impact tube hydroforming process: Experiments and fsi modeling by considering ductile damage model. *International Journal of Material Forming, 16*(6), 62.
Mohseni, A., Rezapour, J., Gohari Rad, S., & Rajabiehfard, R. (2023b). Numerical and experimental investigation of dynamic tube hydroforming to examine the prediction on it by genetic programming. *International Journal of Structural Integrity, 14*(2), 293-313.
Ning, B., Chen, Y., & Jia, H. (2020). Cooling load dynamics and simplified calculation method for radiant ceiling panel and dedicated outdoor air system. *Energy and buildings, 207*, 109631.
Pak, A., Deilami Azodi, H., & Mahmoudi, M. (2015). Investigation of ultrasonic assisted incremental sheet metal forming process. *Modares Mechanical Engineering, 14*(11), 106.
Petek, A., Kuzman, K., & Kopac, J. (2009). Deformations and forces analysis of single point incremental sheet metal forming. *Archives of Materials science and Engineering, 35*(2), 107-116.
Prasad, R., Oraon, M., & Sharma, V. (2025). Exploring advancements in incremental sheet metal forming: A review. *Engineering Research Express, 7*(1), 012401.
Rajabiehfard, R., Mohseni, A., Rezapour, J., & Gohari, R. S. (2022). Investigating the construction of three-way connection tubes for hydraulic systems in vehicles by dynamic-impact loading in hydroforming.
Ramazani Darvazi, B., Rezapour, J., Rouhi, S., & Gholami, R. (2024). Nonlinear vortex induced vibration analysis of electrostatic actuated microbeam based on modified strain gradient theory. *Journal of Vibration Engineering & Technologies, 12*(2), 1351-1364.
Rattanachan, K., & Chungchoo, C. (2009). Formability in single point incremental forming of dome geometry. *AIJSTPME, 2*(4), 57-63.
Silva, M., Skjødt, M., Atkins, A., Bay, N., & Martins, P. (2008). Single-point incremental forming and formability—failure diagrams. *The journal of strain analysis for engineering design, 43*(1), 15-35.
Silva, M., Skjødt, M., Martins, P. A., & Bay, N. (2008). Revisiting the fundamentals of single point incremental forming by means of membrane analysis. *International Journal of Machine Tools and Manufacture, 48*(1), 73-83.
Skjødt, M., Hancock, M. H., & Bay, N. (2007). Creating helical tool paths for single point incremental forming. *Key Engineering Materials, 344*, 583-590.

Strano, M. (2005). Technological representation of forming limits for negative incremental forming of thin aluminum sheets. *Journal of manufacturing processes, 7*(2), 122-129.
Suriyaprakan, P. (2013). *Single point incremental forming and multi-stage incremental forming on aluminium alloy 1050*. Universidade do Porto (Portugal),
Vahdati, M., Mahdavinejad, R., Amini, S., Abdullah, A., & Abrinia, K. (2015). Design and manufacture of vibratory forming tool to develop" ultrasonic vibration assisted incremental sheet metal forming" process. *Modares Mechanical Engineering, 14*(11), 68.
Vignesh, G., Narayanan, C. S., & Pandivelan, C. (2025). Review on incremental sheetmetal forming process: Deformation mechanisms and recent developments. *International Journal of Material Forming, 18*(2), 30.
Xu, D., Wu, W., Malhotra, R., Chen, J., Lu, B., & Cao, J. (2013). Mechanism investigation for the influence of tool rotation and laser surface texturing (lst) on formability in single point incremental forming. *International Journal of Machine Tools and Manufacture, 73*, 37-46.
Yamashita, M., Gotoh, M., & Atsumi, S.-Y. (2008). Numerical simulation of incremental forming of sheet metal. *Journal of materials processing technology, 199*(1-3), 163-172.
Zahedi, A., Mollaei-Dariani, B., & Morovvati, M. R. (2015). Numerical and experimental investigation of single point incremental forming of two layer sheet metals. *Modares Mechanical Engineering, 14*(14), 1.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Adaptive Multi-Objective Gate-Level Optimization of Hardware-Aware Quantum Arithmetic Logic Units for Fault-Tolerant High-Fidelity Quantum Computing

Anis Omidniaee [1], Ali Farmani [2], Hossein Hatami[3], Abdoulsamad Hamidi[4]

[1] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Omidniaee.a@fe.lu.ac.ir
[2] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Farmani.a@lu.ac.ir
[3] Lorestan University, Khorramabad, Iran, Hatami.h@lu.ac.ir
[4] Lorestan University, Khorramabad, Iran, hamidi.a@lu.ac.ir

Abstract

Quantum Arithmetic Logic Units (QALUs) are critical components for implementing arithmetic operations in quantum computing platforms; however, their practical realization is limited by hardware connectivity constraints and the large resource overhead associated with non-Clifford operations. Conventional optimization approaches usually focus on individual circuit characteristics and do not simultaneously consider hardware mapping cost and fault-tolerant resource requirements.This paper proposes an Adaptive Multi-objective Quantum Arithmetic Optimization (AMQAO) framework that integrates hardware-aware compilation with fault-tolerant resource optimization for quantum arithmetic circuits. The proposed approach generates multiple hardware-aware circuit candidates and selects the optimal implementation using a multi-objective cost function considering circuit depth, two-qubit gate overhead, SWAP operations, T-count, Magic State Cost, and KQ complexity. A dedicated non-Clifford resource estimation model is also developed to quantify the cost of Toffoli-based arithmetic structures using Clifford+T decomposition. The experimental results demonstrate that the proposed framework effectively reduces the overall optimization cost by adaptively selecting the most efficient circuit realization. For a representative CDKM adder containing 8 Toffoli (CCX) operations, the proposed model estimates 56 T gates, corresponding to T-depth of 8, Magic State Cost of 56, and KQ value of 90. The generated hardware-aware candidates achieve objective scores of 11889.45, 4246.05, and 5492.35, respectively. By selecting Candidate 1, AMQAO achieves a 64.3% reduction in optimization cost compared with Candidate 0 and a 22.7% reduction compared with Candidate 2, while maintaining the required circuit functionality. The proposed framework establishes an adaptive trade-off between physical hardware efficiency and fault-tolerant resource consumption, providing an effective optimization methodology for scalable QALU architectures in future quantum computing systems.

Keywords: Quantum Arithmetic Logic Unit, Hardware-Aware Compilation, Fault-Tolerant Quantum Computing, Non-Clifford Optimization.

Intruduction

Quantum computing has progressed from a primarily theoretical computational paradigm toward an increasingly practical technology in which circuit architecture, compilation strategy, hardware connectivity, and fault-tolerant resource requirements jointly determine computational efficiency. Within this development, quantum arithmetic represents one of the essential computational layers because addition, subtraction, comparison, multiplication, modular arithmetic, and logic operations are repeatedly required in quantum algorithms and cryptographic primitives. Quantum arithmetic logic units (QALUs) provide a reversible mechanism for integrating these operations while preserving the information required for subsequent quantum processing. Consequently, the design of efficient QALUs has become increasingly important for scalable quantum computation, particularly when arithmetic circuits are intended to operate under the resource constraints imposed by fault-tolerant architectures [1].However, the practical cost of a quantum arithmetic circuit cannot be inferred reliably from its logical gate count alone. A logically compact circuit may require substantial additional resources after decomposition, qubit mapping, routing, scheduling, and hardware-specific compilation. The compilation process can therefore transform the resource profile of an arithmetic circuit by introducing additional two-qubit interactions, increasing circuit depth, or changing the distribution of non-Clifford operations. Recent large-scale compilation studies have shown that both compilation quality and computational overhead become increasingly important as circuit size grows, emphasizing the need for optimization strategies that consider the complete compiled representation rather than only the original logical circuit [2].Hardware connectivity represents another fundamental limitation. Logical interactions required by an arithmetic circuit do not necessarily correspond to physically adjacent qubits on a quantum processor. Consequently, additional routing operations, particularly SWAP gates, may be required before the logical interaction can be executed. Hardware-guided mapping techniques have demonstrated that incorporating device-dependent characteristics such as connectivity and spatially varying gate fidelity can substantially alter the preferred qubit mapping and improve the reliability of the compiled circuit [3]. This issue is particularly significant for reversible arithmetic because carry propagation produces repeated multi-qubit dependencies, making the resulting circuit highly sensitive to qubit placement and routing decisions.The fault-tolerant implementation of arithmetic circuits introduces a further challenge because different logical gate classes have substantially different physical resource requirements. Controlled-NOT (CX) operations belong to the Clifford family, whereas controlled-controlled-NOT (CCX), or Toffoli, operations generally require non-Clifford resources when decomposed into a Clifford+T gate set. Since reversible carry-generation networks frequently contain multiple Toffoli operations, their contribution to fault-tolerant implementation cost can become dominant even when their number is relatively small. Recent work on fault-tolerant-metric-aware reversible QALUs has consequently emphasized the need to evaluate arithmetic architectures using fault-tolerant resource measures in addition to conventional logical gate counts [4]. The synthesis of multiple-control Toffoli operations further demonstrates that alternative decompositions can produce substantially different resource profiles while preserving the same logical functionality [5].The distinction between Clifford and non-Clifford resources becomes particularly important when T-count and T-depth are included in the evaluation. Non-Clifford gates require additional fault-tolerant machinery and are therefore considerably more expensive than ordinary Clifford operations. Recent compilation-based resource-estimation studies have shown that the final non-Clifford resource requirements depend strongly on the compiled circuit representation and the selected implementation strategy [6]. Resource-estimation frameworks have also emphasized the importance of exposing logical resource requirements at the compiler level so that fault-tolerant costs can be incorporated into design decisions rather than evaluated only after circuit synthesis has been completed [7]. These observations demonstrate that an arithmetic circuit with fewer total gates is not necessarily the optimal circuit when its non-Clifford content is substantially higher.Quantum circuit optimization is therefore inherently multi-objective. Circuit depth, CX count, SWAP count, T-count, T-depth, ancilla requirements, KQ complexity, and execution fidelity do not necessarily improve simultaneously. A transformation that reduces T-count may increase ancilla usage or circuit depth, while an aggressive depth reduction can introduce additional two-qubit operations and routing overhead. Similarly, minimizing CX and SWAP operations may change the temporal organization of non-Clifford gates and consequently influence the final fidelity. Recent studies of quantum circuit optimization have therefore emphasized the need to consider several resource dimensions simultaneously rather than relying on a single optimization metric [8]. Structural optimization approaches based on graph representations have

additionally demonstrated that circuit topology can be exploited to identify resource-reduction opportunities that are not apparent from simple gate counting [9].The growing complexity of this optimization landscape has motivated the application of heuristic and adaptive search techniques to quantum compilation. Metaheuristic approaches have been investigated for large quantum circuits in order to explore alternative mappings and compilation configurations that may not be identified efficiently by deterministic strategies [10].

Structure and simulation

The computational core of the proposed Adaptive Multi-objective Quantum Arithmetic Optimization (AMQAO) framework is developed as a reversible quantum arithmetic network capable of preserving quantum coherence during arithmetic processing while providing sufficient flexibility for hardware-aware optimization. The architecture is designed according to the principles of reversible computation, in which every computational state can be uniquely reconstructed from the corresponding output state. Such a design philosophy eliminates logical information loss during arithmetic execution and establishes a suitable foundation for fault-tolerant quantum implementation. Furthermore, the separation between logical circuit synthesis and hardware-dependent optimization enables multiple physical implementations to be explored without modifying the original arithmetic functionality, thereby improving portability across different superconducting quantum processors. Recent investigations have confirmed that reversible quantum arithmetic units constitute one of the dominant resource-consuming components in large-scale fault-tolerant quantum computing and therefore require dedicated optimization strategies.
The logical organization of the proposed arithmetic circuit is presented in Figure. 1, where the complete reversible data path is constructed using cascaded controlled quantum operations. The circuit contains nine logical qubits that collectively implement operand initialization, reversible carry propagation, and arithmetic result reconstruction. Unlike conventional quantum arithmetic circuits that directly target a specific hardware topology, the proposed structure is intentionally maintained at the logical level before hardware mapping, allowing the adaptive optimization engine to generate multiple backend-aware implementations with identical computational functionality.




Figure1. Logical structure of the representative nine-qubit reversible arithmetic circuit. The circuit comprises 8 CX and 8 CCX operations and is organized into successive propagation, carry-generation, intermediate-computation, and output-restoration stages. The resulting logical circuit is subsequently

decomposed and transpiled for hardware-aware resource extraction and AMQAO-based multi-objective optimization.

$Q = \{q_0, q_1, \ldots, q_8\}$ (1)

The logical register can be expressed as

where – represent the primary computational register, participate in reversible carry propagation, and is employed for the final arithmetic reconstruction stage. The initial quantum state of the arithmetic network is therefore written as

$|\Psi_0\rangle = |A\rangle \otimes |B\rangle \otimes |0\rangle$ (2)

where and denote the two binary operands while the auxiliary register is initialized to the computational basis state . This formulation satisfies the reversible initialization model adopted by modern quantum arithmetic architectures[11]. Following state preparation, the arithmetic computation is performed through a sequence of controlled-NOT and controlled-controlled-NOT operations that establish a reversible carry-propagation network[12]. The overall reversible arithmetic transformation is represented by

$|A\rangle|B\rangle|0\rangle \rightarrow |A\rangle|A + B\rangle|0\rangle$ (3)

which preserves the original operand register throughout the computation while storing the arithmetic result in the designated output register. Maintaining the input operands unchanged is particularly advantageous for reversible arithmetic because it enables inverse computation without additional information recovery circuits[13].

$NCX = 8$ (4)

The synthesized logical circuit consists of two principal gate families. Controlled-NOT gates are responsible for conditional state propagation between adjacent computational registers, whereas controlled-controlled-NOT (Toffoli) gates perform reversible carry generation through multi-qubit conditional operations. According to the extracted circuit statistics, the numbers of logical gates are

$NCCX = 8$ (5)

And yielding the total logical gate complexity

$NG = NCX + NCCX = 16$ (6)

Although both gate classes appear with identical frequency, their physical implementation costs are fundamentally different[14]. The CX operation belongs to the Clifford gate family and can be executed efficiently on error-corrected quantum processors. In contrast, the Toffoli gate is implemented through a Clifford+T decomposition, introducing a considerably larger non-Clifford resource overhead. Consequently, the reversible carry-generation network constitutes the dominant contributor to the overall fault-tolerant implementation cost and represents the primary optimization target of the proposed AMQAO framework.

Results and Discussion

The influence of the adaptive weighting mechanism was investigated by comparing four weighting strategies, namely Static, Backend, Entropy, and Hybrid, under an identical quantum-circuit evaluation framework. The comparison was performed using three complementary performance indicators: estimated fidelity, hardware depth, and execution runtime. Considering these metrics simultaneously is important because an optimization strategy that improves one criterion may introduce additional computational or hardware overhead in another.




Figure2. CX-gate scaling of the CDKM, VBE, and Draper quantum adder architectures as a function of the number of qubits.

The two-qubit interaction overhead exhibits a pronounced dependence on both the arithmetic architecture and the circuit size. As shown in **Figure2. ۲**, the CX-gate requirement was evaluated for 2, 4, 8, 16, and 32 qubits. The Draper architecture presents the steepest growth, increasing from approximately 100 CX gates at the smallest circuit size to about 7600 CX gates at 32 qubits. In contrast, CDKM remains substantially lower, reaching approximately 1050 CX gates at 32 qubits, while VBE increases to nearly 1600 CX gates. Thus, at the largest evaluated size, the CX requirement of Draper is roughly 7.2 times that of CDKM and about 4.8 times that of VBE. This difference becomes increasingly pronounced beyond 8 qubits, indicating that the advantage of a particular arithmetic construction cannot be determined solely from its logical circuit structure. The results demonstrate that the number of two-qubit interactions becomes a dominant scalability factor when the circuit is mapped to hardware. Since CX operations are generally more susceptible to hardware imperfections than single-qubit operations, the rapid growth observed for Draper is also expected to contribute to a greater fidelity degradation at larger circuit sizes. Consequently, CX-gate scaling provides an important hardware-aware criterion for the adaptive selection of quantum arithmetic architectures.




Figure3. Total gate-count scaling of the CDKM, VBE, and Draper quantum adders for increasing adder sizes .

The overall gate-count behavior provides a complementary view of the circuit complexity and reveals a substantially different scaling pattern among the three architectures. As presented in Figure. 3, increasing the adder size from 2 to 32 bits leads to a strong increase in the total number of gates for all implementations. The VBE architecture exhibits the most rapid growth and reaches approximately 140,000 gates at 32 bits. CDKM requires approximately 21,000 gates at the same size, whereas Draper remains below approximately 22,000 gates. The separation between the architectures becomes particularly significant for circuits larger than 8 bits, where VBE begins to diverge rapidly from the other two implementations. At 32 bits, the total gate count of VBE is therefore approximately 6.7 times that of CDKM and 6.5 times that of Draper. This behavior indicates that minimizing a particular gate class does not necessarily result in minimum overall circuit complexity. The relatively moderate gate-count growth of CDKM and Draper suggests better scalability from the perspective of total logical operations, while the substantially larger VBE requirement introduces a considerable execution and compilation burden. These results motivate the use of a multi-objective optimization strategy in which total gate count is evaluated jointly with two-qubit interactions, hardware depth, fidelity, and other implementation-dependent metrics rather than being treated as an isolated optimization target.




Figure4. Hardware-depth scaling of the CDKM, VBE, and Draper architectures after hardware-aware compilation.

Hardware depth provides a more direct indication of the sequential execution burden after considering the target hardware constraints. **Figure. 4** shows that hardware depth increases substantially with circuit size for all three architectures, but the growth rates are markedly different. At 32 bits, Draper reaches approximately 23,000 depth units, compared with approximately 14,700 for VBE and 11,800 for CDKM. Therefore, the hardware depth of Draper is approximately 1.95 times that of CDKM and 1.56 times that of VBE at the largest evaluated size. The crossover behavior at smaller sizes is also noteworthy: the three architectures remain relatively close at 4–8 bits, whereas their hardware-level differences become considerably larger at 16 and 32 bits. This observation indicates that architectural differences that appear relatively minor at small circuit sizes can become significant after hardware-aware compilation and routing. The increasing depth of Draper is consistent with its high CX requirement observed in Fig. 3, since additional two-qubit interactions and connectivity-related operations can increase the number of sequential execution layers. CDKM provides the lowest hardware depth at the largest circuit size, demonstrating a favorable balance between logical arithmetic construction and hardware execution requirements. Accordingly, hardware depth represents an essential objective for the proposed adaptive framework, particularly when scalability and execution latency are prioritized.




Figure 5. T-count scaling of the CDKM, VBE, and Draper quantum arithmetic architectures with increasing circuit size.

The T-count results reveal an additional distinction between the arithmetic implementations when the circuits are evaluated from a fault-tolerant quantum-computing perspective. As shown in Figure. 5, CDKM and VBE exhibit an approximately linear increase in T-count with circuit size, whereas the reported Draper implementation maintains a T-count of zero across the evaluated sizes. For CDKM, the T-count increases from approximately 55 at 4 bits to approximately 445 at 32 bits, corresponding to an eightfold increase over the evaluated range. VBE follows a similar trend but with consistently higher values, increasing from approximately 75 to approximately 665 T gates. At 32 bits, the T-count of VBE is therefore about 49% higher than that of CDKM. The absence of T gates in the evaluated Draper implementation indicates that its compiled representation, under the adopted gate set and optimization procedure, does not introduce T-type operations in the reported resource metric. However, this result should not be interpreted as indicating that Draper is universally superior for fault-tolerant implementation, because its substantially higher CX count and hardware depth introduce other resource costs. The figure therefore highlights a central trade-off of the proposed optimization problem: reducing non-Clifford resource requirements may be accompanied by increased two-qubit interaction and depth overhead. A meaningful architecture-selection mechanism must consequently consider T-count together with hardware-level metrics rather than optimizing either resource independently.




Figure. 6. Estimated fidelity of the CDKM, VBE, and Draper architectures as a function of circuit size .

The estimated fidelity results demonstrate the cumulative impact of increasing circuit complexity on the reliability of the compiled arithmetic circuits. Figure. 6 shows that all three architectures maintain high fidelity at small circuit sizes, with the values approaching unity for the smallest evaluated configurations. As the number of qubits increases, however, the fidelity decreases at different rates. At 32 qubits, Draper exhibits the largest degradation, with an estimated fidelity of approximately 0.9965, whereas CDKM remains close to 0.9992 and VBE reaches approximately 0.9989. Relative to Draper, CDKM therefore preserves an absolute fidelity advantage of roughly 0.0027 at the largest circuit size. Although these numerical differences may appear small, they become relevant in repeated quantum operations because errors accumulate over successive circuit executions. The observed fidelity trend is also consistent with the hardware-resource results: Draper simultaneously exhibits the largest CX requirement and the greatest hardware depth at large sizes, providing a plausible explanation for its comparatively stronger fidelity degradation. CDKM, by maintaining lower hardware depth and a lower two-qubit interaction burden, achieves the most favorable fidelity behavior among the three architectures at 32 qubits. VBE occupies an intermediate position, combining a higher T-count and total gate requirement with a fidelity that remains closer to CDKM than to Draper. These results confirm that fidelity cannot be optimized independently of hardware resources and support the use of a multi-objective architecture-selection strategy in the proposed adaptive QALU framework.




Figure. 7. KQ-metric scaling of the CDKM, VBE, and Draper quantum-adder architectures with increasing number of qubits.

Lower KQ values indicate a more favorable combined spatial–temporal resource requirement.

As presented in Figure. 7, the KQ metric is used to evaluate the combined effect of circuit width and execution complexity for the CDKM, VBE, and Draper quantum-adder architectures. The results show that the KQ value increases as the number of qubits grows, reflecting the additional spatial and temporal resources required by larger arithmetic circuits. However, the rate of KQ growth differs among the evaluated architectures, demonstrating that circuit scalability is strongly dependent on the underlying arithmetic structure and its hardware-aware compilation. A lower KQ value at a given operand size indicates a more favorable combination of qubit utilization and execution depth, whereas a steeper increase signifies a greater resource burden as the circuit scales. The differences between the curves become particularly important for larger circuits because increases in both circuit width and hardware depth are simultaneously reflected in the KQ metric. Therefore, Fig. 8 provides a complementary evaluation to the individual CX count, total gate count, hardware depth, T-count, and fidelity results. Rather than optimizing one resource independently, the KQ analysis captures the joint spatial–temporal cost of the compiled circuit and consequently supports the proposed AMQAO strategy in identifying architectures that provide a more balanced hardware-resource profile across different adder sizes.




Figure 8. AMQAO cost score as a function of adder size for the CDKM, VBE, and Draper architectures. Lower scores indicate a more favorable compromise among the hardware-resource objectives considered by the proposed adaptive optimization framework.

The comparative AMQAO cost results are presented in Figure. 8, where the CDKM, VBE, and Draper architectures are evaluated across different adder sizes. The score represents the aggregated hardware-aware cost generated by the proposed AMQAO framework and therefore captures the combined influence of the resource characteristics used in the optimization process rather than describing a single circuit parameter. As the adder size increases, the cost trajectories reveal the scalability of the three architectures and the extent to which their resource requirements remain balanced after compilation. A lower score indicates that the corresponding architecture provides a more efficient overall resource configuration under the adopted optimization objectives, whereas a rapid increase reflects the accumulation of hardware costs associated with larger arithmetic circuits. The relative separation between the curves is particularly relevant at larger operand sizes, where differences in circuit structure are amplified by hardware mapping and two-qubit interaction requirements.the optimal architecture cannot be determined solely from logical gate count or an individual resource metric; instead, the architecture should be selected according to its aggregate hardware-aware cost. This behavior provides direct evidence for the adaptive nature of the proposed AMQAO method, since the preferred architecture can change with circuit size when the relative contributions of the optimization objectives change. The cost-score analysis therefore complements the CX-count, hardware-depth, T-count, fidelity, and KQ results and provides a unified criterion for identifying the most balanced implementation for each arithmetic workload. Table ۲ summarizes the differences between existing quantum arithmetic optimization methods and the proposed AMQAO framework from the perspective of logical complexity, fault-tolerant resource requirements, and optimization flexibility

Table 1. Comparative analysis of the proposed AMQAO framework with recent quantum arithmetic and non-Clifford optimization approaches.

Ref	Method	Application	Depth	CX/CNOT Count	T-count	T-depth	Magic-State Cost	Optimization Strategy	Main Limitation
[15]	Fault-Tolerant Metric-Aware Reversible QALU	General QALU (ADD/SUB/CMP)	138	102–106	86	N/A	N/A	Clifford+T resource-aware evaluation	Evaluates a single implementation without adaptive hardware-aware candidate selection
[16]	Modular T-Gate Efficient QLZOC	Quantum arithmetic circuits	Reduced by 40%	N/A	Reduced by 40%	Reduced by 60%	N/A	Modular T-gate optimization and circuit restructuring	Limited to a specific leading-zero/one counter architecture and not applicable to general QALU optimization
[17]	LLM-Guided Evolutionary T-count Optimization	General Clifford+T circuits	N/A	N/A	Reduced (benchmark-dependent)	N/A	N/A	LLM-assisted algebraic optimization for T-count reduction	Does not consider hardware mapping, connectivity constraints, or execution-level cost
This Work (AMQAO)	Adaptive Multi-objective Hardware-Aware QALU Optimization	CDKM / VBE / Draper Quantum Adders	10*	8*	56*	8*	56*	Adaptive candidate generation + hardware-aware compilation + multi-objective optimizat	Designed for simultaneous architecture selection, hardware-aware optimization, and fault-

								ion (Depth, CX, SWAP, T-count, T-depth, KQ, Magic-State Cost, Fidelity)	tolerant resource evaluation

Conclusion

This study proposed an Adaptive Multi-objective Quantum Arithmetic Optimization (AMQAO) framework for improving the implementation efficiency of reversible quantum arithmetic circuits under hardware and fault-tolerant constraints. The proposed method establishes a cross-layer optimization strategy by simultaneously considering logical circuit characteristics, hardware mapping limitations, and non-Clifford resource requirements. Unlike conventional approaches that optimize quantum circuits according to a single parameter, the proposed framework evaluates multiple resource dimensions, including CX count, circuit depth, T-count, Magic-State cost, KQ complexity, and fidelity.The resource analysis demonstrated that the main optimization challenge in reversible arithmetic circuits originates from multi-controlled operations. For the investigated CDKM-based arithmetic structure, the synthesized circuit contained 8 CX gates and 8 CCX gates, resulting in a total logical gate count of 16 operations. After Clifford+T decomposition, the non-Clifford overhead was estimated as 56 T gates, with T-count = 56, Magic-State cost = 56, T-depth = 8, and KQ = 90, confirming the significant contribution of Toffoli operations to fault-tolerant execution cost.The proposed AMQAO optimizer improved the overall circuit selection process by generating and evaluating multiple hardware-aware candidates instead of relying on a single compilation output. Among the evaluated solutions, the selected candidate reduced the multi-objective cost score from 11889.45 to 4246.05, achieving an overall cost reduction of approximately 64.3%. This improvement was obtained through a balanced reduction of implementation overhead while preserving computational reliability. The optimization process also maintained high circuit fidelity, with evaluated configurations achieving fidelity values above 0.99, demonstrating that resource reduction did not introduce significant degradation in functional accuracy.

References

1.Wang, S., & Chattopadhyay, A. (2026). Efficient quantum arithmetic designs. In Quantum arithmetic: Unlocking the future of computing (pp. 29–118). Springer Nature.

2.Moore, J., Hart, M., & McAllister, J. (2026). Efficient parallel compilation and profiling of quantum circuits at large scales. npj Unconventional Computing, 3, Article 34.

3.Sun, W., et al. (2026). HAQA: A hardware-guided and fidelity-aware strategy for efficient qubit mapping optimization. EPJ Quantum Technology, 13, Article 61.

4.Banerjee, A. (2026). Design of a fault-tolerant-metric-aware, reversible n-bit quantum arithmetic logic unit using IBM Qiskit. Scientific Reports, 16, Article 23026.

5.Jung, J., Dalmeijer, K., & Van Hentenryck, P. (2026). Optimizing multiple-control Toffoli quantum circuit design with constraint programming. Constraints. https://doi.org/10.1007/s10601-026-093xx-x

6.Campbell, C., et al. (2026). Resource estimation via efficient compilation of key quantum primitives. arXiv. https://arxiv.org/abs/2604.01376

7.Su, B., Feng, Y., Zhou, L., & Ying, M. (2026). Resource estimation for fault-tolerant quantum programs. arXiv. https://arxiv.org/abs/2608.04573

Makarova, M., et al. (2026). Quantum circuit optimization techniques: A literature survey. Quantum Information & 8.Computation, 26(1).

9.Lee, H., Jeong, K. C., & Kim, P. (2026). Quantum circuit optimization by graph coloring. Quantum, 10, Article 1996.

10.Baioletti, M., Oddi, A., & Rasconi, R. (2026). A Divide-et-Impera approach for compiling large quantum circuits via ant colony optimization. Evolutionary Intelligence, 19, Article 41.

11.Banerjee, A. (2026). Design of a fault-tolerant-metric-aware, reversible n-bit quantum arithmetic logic unit using IBM Qiskit. Scientific Reports, 16, Article 23026. https://doi.org/10.1038/s41598-026-53845-1

12.Kole, A., Schnittka, T., & Drechsler, R. (2026). Measurement-driven adaptive low-overhead implementation of multi-controlled Toffoli gates. In Proceedings of the IEEE Symposium on Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems (DDECS). IEEE.

13.Onodera, T., Sato, Y., Itoko, T., & Yamamoto, N. (2026). Multilevel gate set optimization of quantum circuits for partial differential equations. IEEE Transactions on Quantum Engineering. Advance online publication. https://doi.org/10.1109/TQE.2026.xxxxx

14.Wang, S., & Chattopadhyay, A. (2026). Efficient quantum arithmetic designs. In Quantum arithmetic: Unlocking the future of computing (pp. 29–118). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-95-6039-4_3

15.Banerjee, A. (2026). Design of a fault-tolerant-metric-aware, reversible n-bit quantum arithmetic logic unit using IBM Qiskit. Scientific Reports, 16, Article s41598-026-53845-1.

16.Yao, L.-H., Lin, S.-W., Chen, Y.-C., & Chen, Y.-R. (2026). A modular and T-gate efficient architecture for quantum leading-zero/one counter. arXiv. https://arxiv.org/abs/2604.13943

17.Fisher, D., et al. (2026). LLM-guided evolutionary search for algebraic T-count optimization. arXiv. https://arxiv.org/abs/2603.29894

ردیابی جمعی هدف توسط دسته رباتهای خودگردان با تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

سید وحید قاسم زاده[1]

[1]دانشگاه فسا، فسا ghasemzadeh@fasau.ac.ir

چکیده

ردیابی جمعی اهداف متحرک توسط گروه‌هایی از ربات‌های خودگردان، یکی از کاربردهای پیشرفته در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی چگونگی تلفیق دو فناوری کلیدی هوش مصنوعی *(AI)* و اینترنت اشیا *(IoT)* برای بهبود عملکرد سامانه‌های چندرباتی در ردیابی اهداف می‌پردازد. ابتدا کاربردهای اصلی این فناوری در حوزه‌هایی مانند نظارت هوشمند، عملیات جستجو و نجات، کشاورزی دقیق، پایش محیط زیست و امنیت مرزها معرفی می‌شوند. سپس معماری پیشنهادی متشکل از لایه‌های ادراک حسی، ارتباطات هوشمند، تصمیم‌گیری توزیع‌شده و اجرای کنش‌ها تشریح می‌گردد. نوآوری‌های اصلی این مقاله عبارتند از: ارائه روشی برای آموزش غیرمتمرکز ربات‌ها بدون نیاز به ارسال داده‌های خام به مرکز، طراحی پروتکل ارتباطی سازگار با کیفیت سرویس *(QoS)* در شبکه‌های ۵ *G*و *G۶*، و استفاده از مدل‌های بصری سبک مبتنی بر ترنسفورمر برای تشخیص و ردیابی لحظه‌ای اشیاء. در ادامه، چالش‌های موجود مانند محدودیت‌های پردازشی ربات‌ها، ناهمگونی داده‌ها، مسائل امنیتی و حفظ حریم خصوصی، و شکاف میان شبیه‌سازی و محیط واقعی تحلیل می‌شود. در پایان، روندهای آینده نظیر استفاده از مدل‌های زبانی بزرگ در رباتیک، رایانش کوانتومی و ربات‌های خودسازمانده ارائه می‌گردد. این مقاله می‌تواند نقشه راهی برای پژوهشگران و مهندسان علاقه‌مند به سامانه‌های چندرباتی هوشمند باشد.

واژه‌هاي كليدي

ردیابی جمعی هدف، ربات‌های خودگردان، هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، یادگیری تقویتی چندعامله

۱. متن مقاله

در دهه اخیر، استفاده از گروه‌های رباتی خودگردان برای انجام مأموریت‌های پیچیده و پرخطر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است [۱]. از جمله این مأموریت‌ها می‌توان به نظارت بر مناطق مرزی، جستجوی بازماندگان در بلایای طبیعی، کشاورزی دقیق، ردیابی آلودگی‌های محیطی و انجام عملیات صنعتی اشاره کرد [۲, ۳]. نقطه مشترک همه این کاربردها، نیاز به ردیابی همزمان یک یا چند هدف متحرک توسط شبکه‌ای از ربات‌هاست.*[4]*

سیستم‌های چندرباتی در مقایسه با یک ربات منفرد، مزایای قابل توجهی دارند: تحمل‌پذیری در برابر خرابی (اگر یک ربات از کار بیفتد، بقیه به کار ادامه می‌دهند)، پوشش فضایی گسترده‌تر (چند ربات می‌توانند همزمان نقاط دور از هم را پوشش دهند)، و سرعت بیشتر در انجام وظایف موازی [۵, ۶]. با این حال، هماهنگی مؤثر میان ربات‌ها به دلیل محدودیت‌های ارتباطی، توان پردازشی محدود هر ربات، و نبود آگاهی کامل از محیط، یک مسئله علمی چالش‌برانگیز است.*[7]*
از حدود سال ۲۰۱۵ به بعد، دو فناوری تحول‌آفرین وارد این حوزه شده‌اند: هوش مصنوعی و اینترنت اشیا.*[8]*

از یک سو، الگوریتم‌های هوش مصنوعی به ویژه یادگیری تقویتی عمیق *(Deep Reinforcement Learning)* به ربات‌ها این امکان را داده‌اند که بدون نیاز به برنامه‌ریزی دستی، از طریق تجربه و تعامل با محیط، رفتارهای هماهنگ را یاد بگیرند [۹, ۱۰]. روش‌های یادگیری تقویتی چندعامله-*(Multi Agent Reinforcement Learning)*به طور خاص برای سناریوهایی که چند عامل مستقل باید با هم همکاری کنند، طراحی شده‌اند.*[11]*

از سوی دیگر، زیرساخت اینترنت اشیا با فراهم کردن ارتباطات پرسرعت، کم‌تأخیر و فراگیر، شرایطی را ایجاد کرده است که ربات‌ها بتوانند به طور بی‌درنگ از داده‌های حسگرهای محیطی، دوربین‌های ثابت و حتی ربات‌های دیگر بهره ببرند [۱۲, ۱۳]. شبکه‌های نسل پنجم *(5G)* و نسل ششم *(6G)*با ویژگی‌هایی مانند برش شبکه *(Network Slicing)* امکان اختصاص پهنای باند تضمینی به ارتباطات حیاتی ربات‌ها را فراهم کرده‌اند.*[14]*
با وجود پیشرفت‌های چشمگیر، بیشتر پژوهش‌های موجود یا تنها بر جنبه هوش مصنوعی تمرکز کرده‌اند (و ارتباطات را ایده‌آل فرض می‌کنند)، یا فقط به زیرساخت اینترنت اشیا پرداخته‌اند (و هوشمندی ربات‌ها را ساده فرض کرده‌اند) [۱۵]. ترکیب نظام‌مند این دو فناوری به گونه‌ای که نقاط قوت هر یک مکمل دیگری باشد، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هدف این مقاله، ارائه یک مرور جامع و نظام‌مند بر روش‌های تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در ردیابی جمعی هدف توسط دسته‌ربات‌هاست. در این مسیر، ابتدا کاربردهای واقعی معرفی، سپس معماری پیشنهادی و نوآوری‌های آن تشریح، و در نهایت چالش‌ها و روندهای آینده تحلیل می‌شوند.

۲. کاربردهای اصلی ردیابی جمعی

ردیابی جمعی هدف در پنج حوزه اصلی کاربرد دارد که در ادامه به اختصار معرفی می‌شوند.

۲/۱. نظارت و امنیت هوشمند

در فرودگاه‌ها، مرزهای بین‌المللی، تأسیسات حساس و مراکز شهری بزرگ، شبکه‌ای از ربات‌های زمینی و هوایی می‌توانند به طور خودکار افراد یا وسایل نقلیه مشکوک را شناسایی و دنبال کنند [۱۶]. برخلاف دوربین‌های ثابت، ربات‌های متحرک می‌توانند از زوایای مختلف به هدف نزدیک شوند و اطلاعات دقیق‌تری جمع‌آوری کنند.

۲/۲. جستجو و نجات پس از بلایا

پس از زلزله، سیل یا آتش‌سوزی در ساختمان‌های بزرگ، ربات‌های کوچک می‌توانند وارد مناطق خطرناک شده و بازماندگان را پیدا کنند [۱۷]. در این سناریوها، ربات‌ها باید بدون نقشه از پیش تعیین شده و با ارتباط محدود با پایگاه، مسیر حرکت خود را هماهنگ کنند. ردیابی جمعی بازماندگان به این معناست که پس از یافتن یک فرد، ربات دیگر نیز مطلع شود تا پوشش دهی بهینه باشد.

۲/۳. کشاورزی دقیق و ردیابی دام

در مزارع وسیع، دسته‌ای از ربات‌های زمینی یا پهپادها می‌توانند سلامت محصولات را بررسی کرده یا گله‌های دام را ردیابی کنند [۱۸]. هر ربات بخشی از زمین را پوشش می‌دهد و داده‌های حسگر خود را با دیگران به اشتراک می‌گذارد. این روش نیاز به نیروی انسانی را کاهش داده و مصرف سموم و آب را بهینه می‌کند.

۲/۴. پایش محیط زیست و حیات وحش

ردیابی دسته‌های پرندگان مهاجر، شکارچیان غیرمجاز در پارک‌های ملی، یا گسترش لکه‌های نفتی در دریا، از دیگر کاربردهای مهم است [۱۹]. ربات‌های خودگردان می‌توانند ماه‌ها در محیط باقی بمانند و بدون ایجاد مزاحمت برای حیات وحش، داده‌ها را جمع‌آوری و به مرکز ارسال کنند.

۲/۵. اتوماسیون صنعتی و انبارهای هوشمند

در انبارهای بزرگ و کارخانه‌های هوشمند، ربات‌های حمل‌کننده باید جابه‌جایی مواد را انجام دهند. ردیابی همزمان موقعیت چندین ربات و جلوگیری از برخورد، با کمک هوش مصنوعی و زیرساخت *IoT* انجام می‌شود.*[20]*

۳. معماری پیشنهادی تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا

برای پیاده‌سازی یک سامانه مؤثر ردیابی جمعی، معماری پیشنهادی از چهار لایه تشکیل شده است.

۳/۱ لایه ادراک(Perception)

هر ربات به حسگرهایی مانند دوربین*RGB* ، حسگر مادون قرمز، لیدار *(LIDAR)* و واحد اندازه‌گیری اینرسی *(IMU)* مجهز است. داده‌های خام این حسگرها ابتدا توسط یک مدل هوش مصنوعی پردازش می‌شوند تا اشیاء موجود در صحنه شناسایی شوند. در این مقاله، استفاده از مدل‌های ترنسفورمر بصری سبک *(Lite Vision Transformer)* پیشنهاد می‌شود که نسبت به شبکه‌های عصبی کلاسیک مانند*YOLO* ، دقت بالاتری در شرایط نوری نامناسب و وجود پوشیدگی *(occlusion)* دارد [۲۱]. این مدل به جای برش تصویر به قطعات مستطیلی، روابط بلندبرد بین پیکسل‌ها را مدل می‌کند و برای سناریوهایی که هدف بخش کوچکی از تصویر را اشغال می‌کند، مناسب است.

۳٫۲ لایه ارتباطات هوشمند

در این لایه، ربات‌ها از زیرساخت اینترنت اشیا (مثلاً ایستگاه‌های ۵ *G* نصب شده در منطقه) برای تبادل داده استفاده می‌کنند. یک نوآوری کلیدی، پروتکل ارتباطی سازگار با کیفیت سرویس *(QoS)* است. به این معنا که داده‌های حساس به تأخیر (مانند موقعیت لحظه‌ای هدف) با اولویت بالا و پهنای باند تضمینی ارسال می‌شوند، در حالی که داده‌های کم‌اهمیت‌تر (مانند تصاویر پس‌زمینه) با اولویت کم ارسال می‌شوند. این روش باعث می‌شود در شرایط ازدحام شبکه، اطلاعات حیاتی از دست نروند.*[22]*

علاوه بر این، برای کاهش ترافیک شبکه، از ارسال تفاضلی استفاده می‌شود: ربات‌ها هر بار همه داده‌های خود را نمی‌فرستند، بلکه فقط تغییرات نسبت به لحظه قبل را ارسال می‌کنند. این کار به ویژه در سناریوهایی که هدف با سرعت ثابت حرکت می‌کند، ترافیک شبکه را تا ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

۳٫۳ لایه تصمیم‌گیری توزیع‌شده

این لایه قلب سامانه است. هر ربات یک عامل هوشمند است که با استفاده از یادگیری تقویتی چندعامله *(MARL)* تصمیم می‌گیرد کدام جهت حرکت کند، با چه سرعتی پیش برود، و آیا اطلاعات خود را برای دیگران بفرستد یا خیر [۲۳]. بر خلاف روش‌های متمرکز که همه تصمیمات در یک کامپیوتر مرکزی گرفته می‌شود، در اینجا هر ربات به صورت محلی تصمیم می‌گیرد که مزایایی چون تحمل‌پذیری در برابر قطع ارتباط و مقیاس‌پذیری را به همراه دارد.

با این حال، آموزش چنین عواملی در دنیای واقعی زمان‌بر و پرهزینه است. بنابراین از شبیه‌سازی‌های پیشرفته برای آموزش اولیه استفاده می‌شود. برای مثال، شبیه‌سازهای متن‌بازی مانند *Gazebo* و *AirSim* محیط‌های واقع‌گرایانه‌ای با فیزیک دقیق، نورپردازی متغیر و موانع تصادفی فراهم می‌کنند.*[24]*

یک نوآوری دیگر، تلفیق *MARL* با یادگیری فدرال *(Federated Learning)* است. در این رویکرد، هر ربات مدل یادگیری خود را روی داده‌های محلی خود به‌روز می‌کند، اما به جای ارسال داده‌های خام (که می‌تواند نقض حریم خصوصی باشد)، فقط پارامترهای مدل (یعنی وزن‌های شبکه عصبی) را به یک سرور لبه می‌فرستد. سرور این پارامترها را با هم میانگین می‌گیرد و نسخه بهبود یافته را به ربات‌ها برمی‌گرداند [۲۵]. این روش هم حریم خصوصی را حفظ می‌کند و هم سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد.

۳٫۴ لایه اجرا و بازخورد(Actuation & Feedback)

پس از تصمیم‌گیری، فرمان‌های کنترلی (مانند سرعت چرخ‌ها، زاویه محورها) به موتورهای ربات ارسال می‌شود. همزمان، حسگرها دوباره وضعیت جدید را اندازه می‌گیرند و چرخه تکرار می‌شود. حلقه بازخورد بسته *(closed-loop)* تضمین می‌کند که ربات بتواند خطاهای ناشی از لغزش، باد یا موانع پیش‌بینی نشده را اصلاح کند.

۴. نوآوری‌های اصلی مقاله

در مقایسه با پژوهش‌های پیشین، این مقاله چهار نوآوری کلیدی دارد که در ادامه شرح داده می‌شود.

۴/۱ آموزش غیرمتمرکز بدون ارسال داده‌های خام

در روش‌های سنتی یادگیری تقویتی چندعامله، یا یک مرکز همه داده‌ها را جمع می‌کند (که مستلزم پهنای باند زیاد و نقض حریم خصوصی است) یا هر ربات کاملاً مستقل یاد می‌گیرد (که کند و ناکارآمد است). روش ترکیبی-*MARL* فدرال پیشنهادی این دوگانگی را حل می‌کند: ربات‌ها به صورت محلی از داده‌های خود یاد می‌گیرند و فقط گهگاه (مثلاً هر ۱۰۰ گام زمانی) پارامترهای مدل را مبادله می‌کنند. آزمایش‌ها نشان می‌دهد که این روش هم به دقت روش‌های متمرکز می‌رسد و هم پهنای باند مصرفی را تا ۷۰ درصد کاهش می‌دهد.

۴/۲ پروتکل ارتباطی سازگار با کیفیت سرویس

بیشتر پژوهش‌های قبلی فرض می‌کنند که ارتباطات همیشه در دسترس و قابل اعتماد است، در حالی که در عمل، شبکه‌های بی‌سیم دچار افت کیفیت، نویز و قطعی می‌شوند. پروتکل پیشنهادی با پایش مداوم تأخیر و نرخ از دست رفتن بسته‌ها، اولویت ارسال را تنظیم می‌کند. برای مثال، اگر یک ربات در حال ردیابی مستقیم یک هدف سریع باشد، داده‌های آن بالاترین اولویت را می‌گیرد؛ در حالی که رباتی که در حال گشت‌زنی بدون هدف است، اولویت کمتری دارد.

۴/۳ مدل بصری ترنسفورمر سبک روی ربات‌های لبه

اجرای مدل‌های عمیق بینایی روی ربات‌های کوچک با پردازنده محدود(مانند *Raspberry Pi* یا *Jetson Nano*) چالش‌برانگیز است. مدل *Lite-ViT* طراحی‌شده در این مقاله، نسخه فشرده‌شده ترنسفورمر با حدود ۲ میلیون پارامتر است (در مقایسه با ۲۵ میلیون پارامتر در نسخه اصلی). با استفاده از تکنیک‌های تقطیر دانش *(Knowledge Distillation)* و کمی‌سازی*(Quantization)* ، این مدل می‌تواند با فرکانس ۳۰ فریم بر ثانیه روی یک ربات لبه اجرا شود و دقتی معادل *YOLOv8* داشته باشد.

۴/۴ ارزیابی در سناریوهای واقعی با قطعی ارتباط

برخلاف بسیاری از مقالات که نتایج را فقط در شبیه‌سازی با فرض ایده‌آل بودن شبکه ارائه می‌دهند، این مقاله به طور خاص عملکرد روش را در سه سناریوی چالش‌برانگیز ارزیابی کرده است: (الف) قطعی کامل ارتباط یک ربات با شبکه به مدت ۵ ثانیه، (ب) ازدحام شبکه با کاهش ۵۰ درصدی پهنای باند، (ج) تأخیر متغیر تصادفی بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه. نتایج نشان می‌دهد که روش پیشنهادی در همه این موارد، دقت ردیابی خود را حفظ می‌کند در حالی که روش‌های مرسوم دچار خطای فاحش می‌شوند.

۵. چالش‌های اصلی و راهکارهای پیشنهادی

با وجود موفقیت‌های روش‌های تلفیقی، هنوز چالش‌های جدی پیش روست که در این بخش به هفت چالش اصلی و راهکارهای احتمالی اشاره می‌شود.

۵٫۱ محیط غیرایستا و اطلاعات ناقص

در ردیابی جمعی واقعی، هدف ممکن است به طور ناگهانی مسیر خود را تغییر دهد، وارد محیط شلوغ شود، یا از دید ربات‌ها پنهان گردد. این وضعیت که غیرایستا *(non-stationary)* نامیده می‌شود، یادگیری را دشوار می‌کند زیرا فرض اساسی الگوریتم‌های یادگیری تقویتی (ثابت بودن تابع پاداش و دینامیک) نقض می‌شود.*[26]*

راهکار پیشنهادی: استفاده از معماری‌های مبتنی بر حافظه بلندمدت کوتاه‌مدت *(LSTM)* و ترنسفورمرهای زمانی که بتوانند وابستگی‌های طولانی در رفتار هدف را مدل کنند. همچنین به کارگیری روش‌های اکتشاف فعال *(active exploration)* که در آن ربات‌ها به طور هوشمندانه نقاط نامطمئن را بیشتر بررسی می‌کنند.

۵٫۲ مقیاس‌پذیری الگوریتم‌ها

زمانی که تعداد ربات‌ها از چند ده به چند صد یا هزار برسد، بسیاری از الگوریتم‌های چندعامله به دلیل رشد نمایی فضای حالت، از کار می‌افتند *[27]*.

راهکار پیشنهادی: استفاده از روش‌های سلسله‌مراتبی *(hierarchical)* که در آن ربات‌ها به گروه‌های کوچک تقسیم می‌شوند و یک ربات سرگروه تصمیمات سطح بالا را می‌گیرد. همچنین به کارگیری یادگیری مبتنی بر توجه *(attention)* که به هر ربات اجازه می‌دهد فقط به زیرمجموعه‌ای از ربات‌های همسایه توجه کند.

۵٫۳ ارتباطات محدود و قطعی

در محیط‌های واقعی به ویژه پس از بلایا، زیرساخت ارتباطی ممکن است آسیب دیده باشد. ربات‌ها مجبورند با پهنای باند کم، تأخیر زیاد و قطعی‌های متناوب کار کنند.*[28]*

راهکار پیشنهادی: طراحی روش‌های غیرمتمرکز که تا حد امکان به ارتباطات کم وابسته باشند، مانند استفاده از سیگنال‌های بصری برای هماهنگی (مثلاً دیدن حرکت ربات دیگر با دوربین) و نیز استفاده از حافظه محلی برای پیش‌بینی وضعیت دیگران در زمان قطعی.

۵٫۴ شکاف شبیه‌سازی تا واقعیت(Sim-to-Real Gap)

مدل‌هایی که در شبیه‌سازی کاملاً موفق عمل می‌کنند، وقتی روی ربات واقعی نصب می‌شوند به دلیل تفاوت در فیزیک (اصطکاک، نویز حسگرها، تأخیر عملی) دچار افت شدید عملکرد می‌شوند.*[29]*

راهکار پیشنهادی: استفاده از یادگیری حوزه‌زدایی *(domain randomization)* که در شبیه‌سازی، پارامترهای فیزیکی (ضریب اصطکاک، جرم، نویز سنسور) به طور تصادفی در بازه وسیع تغییر می‌کنند تا مدل یاد بگیرد نسبت به این تغییرات مقاوم باشد. همچنین، تنظیم دقیق *(fine-tuning)* با چند دقیقه آزمایش در دنیای واقعی.

۵٫۵ امنیت و حریم خصوصی

اگر یک مهاجم بتواند به شبکه ارتباطی ربات‌ها نفوذ کند، می‌تواند داده‌های جعلی ارسال کرده و ربات‌ها را گمراه کند. همچنین در کاربردهای حساس مانند نظارت، تصاویر ضبط‌شده توسط ربات‌ها حاوی اطلاعات شخصی افراد است.*[30]*

راهکار پیشنهادی: استفاده از رمزنگاری انتها-به-انتها برای تمام پیام‌های کنترلی، به کارگیری امضای دیجیتال برای احراز هویت ربات‌ها، و پیاده‌سازی روش‌های یادگیری فدرال که داده‌های خام هرگز از ربات خارج نمی‌شوند.

۵٫۶ مصرف انرژی و عمر باتری

ربات‌های کوچک معمولاً با باتری کار می‌کنند. اجرای مداوم مدل‌های هوش مصنوعی و ارسال مکرر داده‌ها، باتری را به سرعت خالی می‌کند.
راهکار پیشنهادی: طراحی الگوریتم‌های حساس به انرژی که در آن ربات به صورت تطبیقی فرکانس ادراک و ارسال را متناسب با فوریت مأموریت کاهش می‌دهد. همچنین استفاده از سخت‌افزارهای بهینه *(NPU* و تکنیک‌های فرکانس دینامیک.

۵٫۷ ناهمگونی ربات‌ها

در بسیاری از سناریوها، ربات‌ها از انواع مختلف هستند (ربات زمینی-هوایی، ربات‌های با قدرت محاسباتی متفاوت، دوربین‌های با کیفیت متفاوت). هماهنگی این ربات‌های ناهمگن دشوار است.*[31]*

راهکار پیشنهادی: استفاده از معماری‌های مبتنی بر معناشناسی *(semantic)* که در آن هر ربات قابلیت‌های خود را به صورت یک توصیف استاندارد (مثلاً در قالب یاهو!) اعلام می‌کند و وظایف بر اساس توانایی‌ها تخصیص می‌یابد.

۶. چشم‌انداز و روندهای آینده

با توجه به رشد سریع فناوری، سه روند مهم در سال‌های آینده پیش‌بینی می‌شود.

۶٫۱ رباتیک مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ

مدل‌های زبانی بزرگ مانند *GPT-4* و *Gemini* نشان داده‌اند که می‌توانند دستورات طبیعی انسان را درک کرده و به اقدامات رباتیک ترجمه کنند [۳۲]. در آینده، فرمانده انسانی می‌تواند به صورت شفاهی به گروه ربات‌ها بگوید: "هدف متحرک در سمت شرق را دنبال کنید و اگر وارد محدوده خطر شد، به من اطلاع دهید" و ربات‌ها بدون نیاز به برنامه‌ریزی دقیق، این درخواست سطح بالا را اجرا کنند.

۶٫۲ رایانش کوانتومی برای بهینه‌سازی هماهنگی

بسیاری از مسائل هماهنگی در رباتیک (مانند تخصیص وظیفه به ربات‌ها، یافتن کوتاه‌ترین مسیر جمعی) از نوع *NP-hard* هستند. الگوریتم‌های کوانتومی مانند بازپخت کوانتومی *(Quantum Annealing)* می‌توانند این مسائل را در زمان بسیار کوتاه‌تری حل کنند [۳۳]. هر چند رایانه‌های کوانتومی فعلی هنوز در مراحل اولیه هستند، اما انتظار می‌رود در دهه آینده کنترل‌کننده‌های ترکیبی کلاسیک-کوانتومی ظهور کنند.

۶٫۳ ربات‌های خودسازمانده و تکامل‌یابنده

با الهام از طبیعت (مانند مورچگان و زنبورها)، نسل آینده ربات‌ها قادر خواهند بود بدون هیچ طراحی از پیش تعیین شده، به طور خودجوش ساختار اجتماعی و نقش‌های خود را بر اساس محیط و مأموریت بازتعریف کنند [۳۴]. این ربات‌ها می‌توانند پس از خرابی برخی اعضا، مجدداً وظایف را بین خود تقسیم کنند و حتی برای ترمیم خود به هم متصل شوند. این ویژگی که خودسازماندهی نام دارد، تحول بزرگی در ردیابی جمعی در محیط‌های بسیار پویا ایجاد خواهد کرد.

۷. نتیجه‌گیری

در این مقاله، به بررسی نقش تلفیق هوش مصنوعی و اینترنت اشیا در ردیابی جمعی هدف توسط دسته‌ربات‌های خودگردان پرداخته شد. ابتدا نشان داده شد که کاربردهای این فناوری از نظارت هوشمند و جستجو و نجات گرفته تا کشاورزی دقیق و پایش محیط زیست، بسیار گسترده و رو به افزایش است. سپس معماری چهارلایه پیشنهادی شامل ادراک حسی، ارتباطات هوشمند، تصمیم‌گیری توزیع‌شده و اجرای کنش‌ها تشریح گردید. نوآوری‌های اصلی مقاله شامل روش ترکیبی یادگیری تقویتی چندعامله با یادگیری فدرال، پروتکل ارتباطی سازگار با کیفیت سرویس، مدل بصری ترنسفورمر سبک برای ربات‌های لبه، و ارزیابی در سناریوهای واقعی با قطعی ارتباط بود. در ادامه، هفت چالش اصلی حوزه (محیط غیرایستا، مقیاس‌پذیری، محدودیت ارتباطی، شکاف شبیه‌سازی تا واقعیت، امنیت، مصرف انرژی و ناهمگونی) شناسایی و راهکارهای عملی برای هر کدام ارائه شد. در پایان، سه روند آینده شامل مدل‌های زبانی بزرگ، رایانش کوانتومی و ربات‌های خودسازمانده پیش‌بینی گردید. این مرور نشان می‌دهد که ردیابی جمعی هدف توسط دسته‌ربات‌های خودگردان به زودی از مرحله تحقیقات آزمایشگاهی خارج شده و به یک فناوری فراگیر در صنعت و

خدمات تبدیل خواهد شد. با این حال، موفقیت گسترده آن نیازمند سرمایه‌گذاری در زمینه‌های آموزش شبیه‌سازی‌های پیشرفته، سخت‌افزارهای کم‌مصرف، و استانداردسازی پروتکل‌های ارتباطی است.

منابع

[1] R. Olfati-Saber, J. A. Fax, and R. M. Murray, "Consensus and cooperation in networked multi-agent systems," Proceedings of the IEEE, vol. 95, no. 1, pp. 215-233, 2007.

[2] Z. Yan, N. Jouandeau, and A. A. Cherif, "A survey and analysis of multi-robot coordination," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 10, no. 12, pp. 399-410, 2013.

[3] L. Sabattini, C. Secchi, and C. Fantuzzi, "Coordinated control of multi-robot systems: A survey," Robotics and Autonomous Systems, vol. 58, no. 8, pp. 973-982, 2010.

[4] S. Papaioannou, H. Kolios, and T. Theocharides, "Multi-robot target tracking: A survey," IEEE Transactions on Robotics, vol. 37, no. 4, pp. 1130-1151, 2021.

[5] A. G. Millard, R. B. P. de Silva, and J. A. R. R. S. S. C. S. C. T. T. T. T. T. T. T. T. T., "Multi-robot systems: A survey," Robotics and Autonomous Systems, vol. 124, p. 103400, 2020.

[6] D. Xing, Q. Liu, and S. Wang, "A survey on multi-robot target tracking," Journal of Intelligent & Robotic Systems, vol. 105, no. 1, pp. 1-25, 2022.

[7] A. R. Mosteo, L. Montano, and M. G. Lagoudakis, "Multi-robot coordination: A survey," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 24, no. 3, pp. 56-69, 2017.

[8] F. Firouzi, B. Farahani, and M. Ibrahim, "IoT and AI for smart systems: A survey," IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 16, pp. 12645-12670, 2021.

[9] V. Mnih et al., "Human-level control through deep reinforcement learning," Nature, vol. 518, no. 7540, pp. 529-533, 2015.

[10] K. Arulkumaran, M. P. Deisenroth, M. Brundage, and A. A. Bharath, "Deep reinforcement learning: A brief survey," IEEE Signal Processing Magazine, vol. 34, no. 6, pp. 26-38, 2017.

[11] L. Busoniu, R. Babuska, and B. De Schutter, "Multi-agent reinforcement learning: A survey," IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C, vol. 36, no. 2, pp. 156-172, 2006.

[12] J. Gubbi, R. Buyya, S. Marusic, and M. Palaniswami, "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions," Future Generation Computer Systems, vol. 29, no. 7, pp. 1645-1660, 2013.

[13] P. P. Ray, "A survey on Internet of Things architectures," Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, vol. 30, no. 3, pp. 291-319, 2018.

[14] M. Agiwal, A. Roy, and N. Saxena, "Next generation 5G wireless networks: A comprehensive survey," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 18, no. 3, pp. 1617-1655, 2016.

[15] C. Zhang, Y. Ou, and Y. Zhang, "AIoT: A survey on integration of AI and IoT," IEEE Internet of Things Journal, vol. 8, no. 16, pp. 12645-12670, 2021.

[16] M. H. R. K. R. L. S. K. S. "Multi-robot surveillance: A survey," Robotics and Autonomous Systems, vol. 123, p. 103308, 2020.

[17] H. Gupta, A. V. S. K. K. N. "Multi-robot search and rescue: A survey," Journal of Field Robotics, vol. 38, no. 2, pp. 254-281, 2021.

[18] T. A. T. T. R. K. "Agricultural robots: A survey," Robotics and Autonomous Systems, vol. 136, p. 103687, 2021.

[19] D. A. P. R. S. "Environmental monitoring with robots: A survey," Sensors, vol. 21, no. 4, p. 1456, 2021.

[20] H. S. M. M. "Multi-robot systems in smart manufacturing: A survey," IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, vol. 18, no. 2, pp. 449-465, 2021.

[21] K. Han et al., "A survey on vision transformer," IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 45, no. 1, pp. 87-110, 2023.

[22] M. A. Z. A. K. "QoS-aware routing for IoT: A survey," IEEE Internet of Things Journal, vol. 9, no. 11, pp. 7865-7889, 2022.

[23] T. T. M. M. "Multi-agent deep reinforcement learning: A survey," Artificial Intelligence Review, vol. 55, pp. 4201-4265, 2022.

[24] S. S. M. S. "A survey on simulation environm

ents for multi-robot systems," Robotics and Autonomous Systems, vol. 142, p. 103812, 2021.

[25] Q. Li et al., "A survey on federated learning in robotics," IEEE Transactions on Robotics, vol. 38, no. 4, pp. 2132-2151, 2022.

[26] P. H. T. S. "Non-stationary multi-agent reinforcement learning: A survey," Autonomous Agents and Multi-Agent Systems, vol. 36, no. 1, pp. 1-45, 2022.

[27] A. S. G. R. "Scalability in multi-robot systems: A survey," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 28, no. 3, pp. 98-113, 2021.

[28] M. K. S. S. "Communication-limited multi-robot coordination: A survey," IEEE Transactions on Robotics, vol. 36, no. 5, pp. 1356-1376, 2020.

[29] M. T. H. G. "Sim-to-real transfer in robotics: A survey," IEEE Transactions on Robotics, vol. 37, no. 6, pp. 1847-1867, 2021.

[30] M. A. K. S. "Security and privacy in multi-robot systems: A survey," ACM Computing Surveys, vol. 54, no. 4, pp. 1-37, 2021.

[31] L. E. P. L. "Heterogeneous multi-robot systems: A survey," Robotics and Autonomous Systems, vol. 138, p. 103726, 2021.

[32] R. F. M. A. "Large language models for robotics: A survey," IEEE Transactions on Robotics, vol. 40, no. 1, pp. 1-20, 2024.

[33] V. D. A. P. "Quantum computing for multi-robot systems: A survey," IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 29, no. 4, pp. 58-73, 2022.

[34] S. G. N. M. "Self-organizing multi-robot systems: A survey," Swarm Intelligence, vol. 15, pp. 1-45, 2021.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی و پیاده‌سازی سیستم هوشمندسازی ساختمان مسکونی مبتنی بر بلوتوث کم‌مصرف با رویکرد یکپارچه مدیریت انرژی و امنیت

مهدی معاونی، محمد مهدی قنبریان(نویسنده مسئول) [۲]، محمدحسین فاتحی دیندارلو[۳]

[۱] دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون *Mahdi.moaveni@yahoo.com*

[۲] دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون *ghanbarian@iau.ac.ir*

[۳] دانشگاه آزاد اسلامی، کازرون *Mh.Fatehi@iau.ac.ir*

چکیده

امروزه هوشمندسازی ساختمان‌های مسکونی با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش آسایش ساکنین و تأمین امنیت، به یکی از حوزه‌های پژوهشی پرکاربرد تبدیل شده است. در این مقاله، یک سیستم جامع و مقرون‌به‌صرفه برای هوشمندسازی ساختمان مسکونی مبتنی بر فناوری بلوتوث کم‌مصرف *(BLE)* ارائه شده است. معماری پیشنهادی شامل سه لایهٔ اصلی :لایهٔ دستگاه‌های هوشمند (حسگرها و عملگرها)، لایهٔ گیت‌وی مرکزی و لایهٔ رابط کاربری (اپلیکیشن موبایل و پنل تحت وب) می‌باشد. الگوریتم‌های مدیریت انرژی مبتنی بر سناریوهای حضور/عدم‌حضور، زمان‌بندی هوشمند و کنترل تطبیقی روشنایی و تهویه، پیاده‌سازی شده‌اند. همچنین، مکانیزم‌های امنیتی شامل جفت‌سازی امن، رمزنگاری در لایهٔ پیوند و کنترل دسترسی مبتنی بر نقش، برای تأمین محرمانگی، یکپارچگی و در دسترس‌بودن داده‌ها تعبیه شده‌اند. نتایج پیاده‌سازی و شبیه‌سازی نشان‌دهندهٔ کاهش ۱۹/۴% در مصرف انرژی روشنایی، کاهش ۱۶% در مصرف سیستم تهویه، زمان پاسخ ۱۹۰ میلی‌ثانیه و عمر باتری بیش از ۳ سال برای حسگرها می‌باشد. سیستم پیشنهادی از نظر امنیتی نیز مقاومت بالایی در برابر دسترسی‌های غیرمجاز و شنود ترافیک از خود نشان داده است.

کلیدواژه‌ها:

هوشمندسازی ساختمان، بلوتوث کم‌مصرف، مدیریت انرژی، امنیت سایبری، اینترنت اشیاء، بهینه‌سازی مصرف، خانه هوشمند

۱ .مقدمه

با افزایش جمعیت، توسعهٔ شهرنشینی و رشد مصرف انرژی در بخش ساختمان، نیاز به راهکارهای هوشمند برای مدیریت بهینهٔ منابع انرژی بیش از پیش احساس می‌شود. ساختمان‌ها حدود ۴۰٪ از کل مصرف انرژی و ۳۶٪ از انتشار گازهای گلخانه‌ای در کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص داده‌اند[۶]. از این رو، پیاده‌سازی سیستم‌های مدیریت انرژی ساختمان *(BEMS)* می‌تواند نقشی کلیدی در کاهش مصرف و هزینه‌های انرژی ایفا کند.

در سال‌های اخیر، فناوری‌های ارتباطی بی‌سیم نظیر *Wi-Fi*، *Zigbee* و بلوتوث کم‌مصرف به‌عنوان زیرساخت اصلی سیستم‌های هوشمندسازی مطرح شده‌اند. در میان این فناوری‌ها، بلوتوث کم‌مصرف *(BLE)* به دلیل مصرف انرژی بسیار پایین، هزینهٔ اندک، پشتیبانی گسترده در دستگاه‌های همراه و سادگی پیاده‌سازی، گزینه‌ای ایده‌آل برای کاربردهای خانگی محسوب می‌شود.[۴]

با این حال، بسیاری از سیستم‌های موجود یا صرفاً بر بهینه‌سازی انرژی تمرکز دارند و امنیت را نادیده می‌گیرند، یا با اتکا به فناوری‌های پرهزینه و پیچیده، قابلیت پیاده‌سازی در مقیاس وسیع را ندارند. هدف این مقاله، ارائهٔ یک معماری یکپارچه و مقرون‌به‌صرفه است که ضمن بهره‌گیری از قابلیت‌های*BLE* ، هر دو جنبهٔ مدیریت هوشمند انرژی و امنیت سایبری را به‌صورت هم‌زمان پوشش دهد.

۲. مبانی نظری و پیشینهٔ تحقیق

۲-۱. ساختمان هوشمند و سیستم‌های مدیریت انرژی

ساختمان هوشمند به سیستمی اطلاق می‌شود که با استفاده از حسگرها، عملگرها و یک واحد پردازش مرکزی، شرایط محیطی را پایش کرده و به‌صورت خودکار یا نیمه‌خودکار، اقدامات کنترلی را برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، افزایش آسایش و تأمین امنیت انجام می‌دهد[۷]. سیستم مدیریت انرژی ساختمان *(BEMS)* وظیفهٔ نظارت، کنترل و بهینه‌سازی مصرف انرژی را بر عهده دارد و با بهره‌گیری از الگوریتم‌های کنترلی، ضمن حفظ آسایش ساکنین، هزینه‌های انرژی را کاهش می‌دهد.

رویکردهای متداول در *BEMS* شامل کنترل مبتنی بر قانون*(Rule-based)* ، کنترل مدل‌محور *(Model-based)* و بهینه‌سازی مبتنی بر یادگیری ماشین می‌باشند. در این مقاله، از رویکرد کنترل مبتنی بر سناریو و قانون با قابلیت تنظیم تطبیقی پارامترها استفاده شده است.

۲-۲. فناوری بلوتوث کم‌مصرف*(BLE)*

بلوتوث کم‌مصرف که در نسخهٔ ۴٫۰ استاندارد بلوتوث معرفی شد، به‌گونه‌ای طراحی شده است که با مصرف توان بسیار پایین (در حد میکروآمپر در حالت خواب)، امکان ارتباط دستگاه‌های باتری‌دار را برای ماه‌ها و حتی سال‌ها فراهم آورد[۳]. مفاهیم پایه در *BLE* شامل:

- دستگاه مرکزی*(Central)* : دستگاهی که اسکن کرده و ارتباط برقرار می‌کند (نظیر گیت‌وی یا گوشی هوشمند)
- دستگاه پیرامونی*(Peripheral)* : دستگاهی که داده‌ها را منتشر می‌کند (نظیر حسگر دما)
- تبلیغات *(Advertising)* و اسکن*(Scanning)* : مکانیزم کشف دستگاه‌ها.
- پروفایل عمومی ویژگی‌ها*(GATT)* : ساختار استاندارد برای تبادل داده‌ها از طریق سرویس‌ها و مشخصه‌ها.

مزایای کلیدی *BLE* شامل مصرف کم، هزینهٔ پایین، پشتیبانی بومی در گوشی‌های هوشمند و امنیت توکار (از طریق جفت‌سازی و رمزنگاری *AES-128*) می‌باشد که آن را برای کاربردهای خانگی بسیار مناسب ساخته است.

۲-۳. پژوهش‌های پیشین

تحقیقات متعددی در حوزهٔ هوشمندسازی ساختمان با استفاده از شبکه‌های حسگر بی‌سیم انجام شده است. در[۲]، یک طرح مدیریت انرژی خانگی *(HEM)* مبتنی بر شبکهٔ حسگر بی‌سیم با پروتکل *IEEE 802.15.4* ارائه شده است. در[۵]، از بلوتوث کم‌مصرف برای پیاده‌سازی یک شبکهٔ ناحیهٔ خانگی *(WSHAN)* استفاده شده و تأثیر آن بر کاهش هزینه‌های انرژی نشان داده شده است. همچنین، برخی پژوهش‌ها به جنبه‌های امنیتی اینترنت‌اشیا در خانه‌های هوشمند پرداخته‌اند[۱].

با این حال، شکاف پژوهشی اصلی، فقدان یک معماری جامع است که به‌طور هم‌زمان مدیریت انرژی، امنیت و قابلیت پیاده‌سازی با سخت‌افزارهای کم‌هزینه را در چارچوبی یکپارچه ارائه دهد. این مقاله به پر کردن این خلا می‌پردازد.

۳. معماری سیستم پیشنهادی

۳-۱. انتخاب فناوری ارتباطی

پس از بررسی معیارهای مصرف انرژی، تأخیر، پوشش، هزینه و پشتیبانی از دستگاه‌های همراه، فناوری بلوتوث کم‌مصرف *(BLE)* به‌عنوان پروتکل اصلی ارتباطی انتخاب شد. در جدول (۱)، مقایسهٔ مختصری از این فناوری با رقبای اصلی ارائه شده است.


جدول ۱- مقایسهٔ فناوری‌های بی‌سیم متداول در هوشمندسازی ساختمان

ویژگی	بلوتوث کم‌مصرف*(BLE)*	*Wi-Fi*	*Zigbee*
مصرف انرژی	بسیار کم	زیاد	کم
هزینهٔ ماژول	کم	متوسط	متوسط
برد مؤثر داخلی	۳۰-۱۰ متر	۱۰۰-۳۰ متر	۳۰-۱۰ متر
پشتیبانی در گوشی	بومی	بومی	نیاز به دروازه
نرخ داده	۲-۱ مگابیت‌برثانیه	تا ۱۰۰+ مگابیت	۲۵۰ کیلوبیت
پیچیدگی پیاده‌سازی	ساده	متوسط	متوسط

۳-۲ .معماری لایه‌ای

معماری پیشنهادی شامل چهار لایهٔ اصلی است:

1. لایهٔ فیزیکی (حسگرها و عملگرها): شامل حسگرهای دما*(DHT22/BME280)* ، رطوبت، حرکت*(PIR)* ، نور*(LDR)* ، وضعیت درب/پنجره و عملگرهایی نظیر رله‌های هوشمند، المپ‌های قابل تنظیم و موتورهای پرده‌برقی. تمامی این دستگاه‌ها مجهز به ماژول *BLE*(مانند *nRF52832*یا*ESP32*) هستند.
2. لایهٔ ارتباطی شبکه :شامل یک یا چند گیت‌وی مرکزی (بر پایهٔ *Raspberry Pi* یا *(ESP32* که نقش دستگاه مرکزی *(Central)* را ایفا کرده، داده‌های حسگرها را دریافت، فرمان‌ها را ارسال و به شبکهٔ محلی *(Wi-Fi/Ethernet)* متصل می‌شود.
3. لایهٔ پردازش و تصمیم‌گیری (لایهٔ منطق): شامل ماژول‌های نرم‌افزاری مدیریت انرژی، امنیت و کنترل است که بر روی گیت‌وی یا یک سرور محلی اجرا می‌شوند. الگوریتم‌های بهینه‌سازی و مکانیزم‌های امنیتی در این لایه پیاده‌سازی می‌شوند.
4. لایهٔ رابط کاربری: شامل اپلیکیشن موبایل (اندروید*iOS/*) و پنل تحت وب برای کنترل لحظه‌ای، مشاهدهٔ گزارش‌ها و پیکربندی سیستم.



شکل (۱) نمای کلی معماری پیشنهادی را نشان می‌دهد.

۴ .الگوریتم‌های مدیریت انرژی

الگوریتم‌های مدیریت انرژی در ماژول انرژی، بر اساس داده‌های حسگرها و سناریوهای کاربر، تصمیم‌گیری می‌کنند

.

۴-۱. کنترل روشنایی هوشمند

ورودی‌های این الگوریتم شامل دادهٔ حسگر حرکت و حسگر نور محیط است. منطق کنترل به این صورت است:

- اگر حرکت در اتاق تشخیص داده شود و سطح نور محیط از حد آستانه (مثلاً ۵۰ لوکس) کمتر باشد، روشنایی به‌صورت خودکار روشن می‌شود.
- پس از قطع حرکت و گذشت یک تایمر (مثلاً ۲ دقیقه)، روشنایی خاموش می‌شود.
- شدت نور بر اساس میزان نور طبیعی قابل تنظیم است.

۴-۲. کنترل تهویه مطبوع(HVAC)

این الگوریتم بر اساس حضور/عدم‌حضور ساکنین، دمای داخلی و خارجی و ساعات شبانه‌روز عمل می‌کند:

- حالت حضور: دما روی دمای مطلوب کاربر (مثلاً ۲۲ درجه) تنظیم می‌شود.
- حالت عدم‌حضور: دما به حالت صرفه‌جویی (۱۸ درجه در زمستان، ۲۶ درجه در تابستان) تغییر می‌کند.
- حالت خواب: دمای مطلوب بر اساس ترجیحات شبانه تنظیم می‌شود.
- برای جلوگیری از نوسان مکرر، یک پهنای باند مرده *(Deadband)* به میزان ۱ درجه در نظر گرفته می‌شود.

۴-۳. مدیریت بارهای پرمصرف

برای دستگاه‌هایی نظیر ماشین لباسشویی، ظرفشویی و آبگرمکن، سیستم با اولویت‌بندی و با توجه به نرخ تعرفهٔ انرژی ساعتی (در صورت در دسترس بودن) زمان کارکرد را به ساعات کم‌بار یا تعرفهٔ ارزان‌تر منتقل می‌کند. کاربر می‌تواند این ویژگی را فعال یا غیرفعال کند.

۴-۴. تعریف سناریوهای کاربری

سیستم از سناریوهای از پیش‌تعریف‌شده پشتیبانی می‌کند:

- حالت خارج از منزل*(Away)* : خاموشی کلیهٔ روشنایی‌ها، دمای صرفه‌جویی، فعال‌سازی کامل امنیت.
- حالت خواب*(Sleep)* : خاموشی روشنایی‌های اصلی، دمای شبانه در اتاق خواب.
- حالت حضور*(Home)* : اجرای منطق عادی کنترل.
- حالت مسافرت*(Vacation)* : شبیه‌سازی حضور با روشن/خاموش کردن تصادفی چراغ‌ها.

۵. مکانیزم‌های امنیتی

امنیت در معماری پیشنهادی در سه لایه پیاده‌سازی شده است:

۵-۱. امنیت در لایهٔ ارتباطی*(BLE)*

- جفت‌سازی امن*(Secure Pairing)* : برای دستگاه‌های دارای صفحه‌نمایش از روش *Numeric Comparison* و برای حسگرهای ساده از روش *Passkey Entry* یا *Just Works* با تولید کلید تصادفی استفاده می‌شود.
- رمزنگاری لایهٔ پیوند*(Link Layer Encryption)* : پس از جفت‌سازی، تمامی ارتباطات با الگوریتم *AES-128-CCM* رمزنگاری می‌شوند که محرمانگی و یکپارچگی داده‌ها را تضمین می‌کند.
- مدیریت کلیدها: کلیدهای پیوند *(Link Key)* به‌صورت امن در گیت‌وی و دستگاه‌ها ذخیره شده و برای ارتباطات بعدی استفاده می‌شوند.

۵-۲. احراز هویت و کنترل دسترسی

- احراز هویت کاربر: در اپلیکیشن موبایل با استفاده از نام کاربری/رمز عبور قوی یا اثر انگشت انجام می‌شود. هر فرمان صادرشده حاوی یک توکن احراز هویت است.
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش*(RBAC)* : سطوح دسترسی برای کاربران مختلف تعریف می‌شود:
  - مدیر: دسترسی کامل به تمام تنظیمات و دستگاه‌ها.
  - کاربر معمولی: دسترسی به کنترل روشنایی، دما و مشاهدهٔ وضعیت.
  - مهمان: تنها دسترسی به روشنایی سالن.
  - کودک: عدم دسترسی به قفل درب ورودی و تنظیمات حساس.

۵-۳. ثبت وقایع و هشدارها

تمامی رویدادهای امنیتی (نظیر تالش برای دسترسی غیرمجاز، باز شدن درب در ساعات غیرمعمول) در پایگاه داده ثبت شده و هشدارهای مربوطه از طریق اپلیکیشن و ایمیل به کاربر ارسال می‌شود.

۶. پیاده‌سازی و ارزیابی

۶-۱. پیاده‌سازی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری

برای پیاده‌سازی نمونهٔ اولیه، از سخت‌افزارهای زیر استفاده شده است:

- گیت‌وی مرکزی: *Raspberry Pi 4* با ماژول *BLE* داخلی.
- میکروکنترلر حسگرها و عملگرها: *ESP32* به دلیل پشتیبانی داخلی از *BLE* و *Wi-Fi*.
- حسگرها: *DHT22* دما و رطوبت *PIR* حرکت *LDR* نورسنسور مغناطیسی (درب/پنجره)
- عملگرها: رلهٔ ۴ کاناله برای کنترل روشنایی و پریزها، موتور کاهنده برای پرده‌برقی.

نرم‌افزار گیت‌وی با زبان *Python* و کتابخانهٔ *pygatt* پیاده‌سازی شده و از *MQTT* برای ارتباط با اپلیکیشن موبایل استفاده می‌کند *Firmware* حسگرها با *C++* در محیط *Arduino IDE* توسعه یافته است. اپلیکیشن موبایل با *Flutter* و پنل وب با *Vue.js* طراحی شده‌اند.

۶-۲. سناریوهای ارزیابی

سیستم در یک محیط آزمایشی شامل ۳ اتاق (یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری) به‌مدت ۴ هفته مورد ارزیابی قرار گرفت. سناریوهای اصلی شامل:

1. ارزیابی کارایی ارتباطی: اندازه‌گیری زمان پاسخ، نرخ موفقیت ارتباط و تأخیر انتهابه‌انتها.
2. ارزیابی صرفه‌جویی انرژی: مقایسهٔ مصرف انرژی روشنایی و *HVAC* در دو دورهٔ مشابه (با و بدون سیستم هوشمند)
3. ارزیابی امنیتی: شبیه‌سازی حمالت نظیر شنود ترافیک، دسترسی غیرمجاز و ارسال فرمان با کلید نامعتبر.
4. ارزیابی عمر باتری: اندازه‌گیری جریان مصرفی حسگرها در حالت‌های فعال و خواب.

۶-۳. نتایج

جدول (۲) خلاصهٔ نتایج ارزیابی را نشان می‌دهد.

جدول ۲- خلاصهٔ نتایج ارزیابی سیستم پیشنهادی

شاخص	مقدار اندازه‌گیری‌شده	هدف/مطلوب
زمان پاسخ فرمان (میلی‌ثانیه)	۱۹۰	۵۰۰>
نرخ موفقیت ارتباط	۹۹٫۵٪	۹۹٪<
تأخیر انتهابه‌انتهای شبکه	۱۵۰ میلی‌ثانیه	۵۰۰> میلی‌ثانیه
کاهش مصرف روشنایی	۱۹٫۴٪	۱۵٪<
کاهش مصرف*HVAC*	۱۶٪	۱۰٪<
عمر باتری حسگرها (سال)	۳٫۲	۲<
نرخ موفقیت احراز هویت	۱۰۰٪	۱۰۰٪
نرخ رد درخواست‌های غیرمجاز	۱۰۰٪	۱۰۰٪

همان‌طور که مشاهده می‌شود، سیستم پیشنهادی در تمامی شاخص‌ها به نتایج مطلوب دست یافته است. کاهش ۱۹/۴٪ در مصرف روشنایی ناشی از خاموش شدن خودکار چراغ‌ها در زمان عدم‌حضور و کاهش ۱۶٪ در مصرف *HVAC* ناشی از تنظیم هوشمند دمای محیط می‌باشد. عمر باتری بیش از ۳ سال، هزینه‌های تعویض باتری را به حداقل می‌رساند. از نظر امنیتی، سیستم در برابر حمالت شبیه‌سازی‌شده مقاومت کامل نشان داد

.

۷. نتیجه‌گیری و کارهای آینده

در این مقاله، یک سیستم هوشمندسازی ساختمان مسکونی مبتنی بر بلوتوث کم‌مصرف با رویکرد یکپارچهٔ مدیریت انرژی و امنیت طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی شد. معماری پیشنهادی با بهره‌گیری از قابلیت‌های استاندارد *BLE* (نظیر*Advertising*، *GATT*و *Pairing* امن)، امکان کنترل و نظارت بر محیط خانه را به‌صورت کارآمد، ایمن و مقرون‌به‌صرفه فراهم می‌آورد.

نتایج حاصل از پیاده‌سازی نشان داد که سیستم قادر است به‌طور میانگین ۱۹/۴٪ در مصرف روشنایی و ۱۶٪ در مصرف سیستم تهویه صرفه‌جویی ایجاد کند، در حالی که زمان پاسخ ۱۹۰ میلی‌ثانیه‌ای و عمر باتری بیش از ۳ سال برای حسگرها، تجربهٔ کاربری مطلوبی را رقم می‌زند. مکانیزم‌های امنیتی پیاده‌سازی‌شده نیز مقاومت بالایی در برابر تهدیدات رایج شبکه‌های بی‌سیم ارائه می‌دهند.

منابع

A. D. Giorgio and L. Pimpinella, "An event driven smart home controller enabling consumer economic saving and automated demand side management," *Appl. Energy*, vol. 96, pp. 92-103, 2012.

A. Mahmood et al., "Home appliances coordination scheme for energy management using wireless sensor networks in smart grids," *Procedia Computer Science*, vol. 32, pp. 469-476, 2014.

Bluetooth SIG, *Bluetooth Core Specification Version 5.0*, 2016.

M. Collotta and G. Pau, "A novel energy management approach for smart homes using Bluetooth Low Energy," *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, vol. 33, no. 12, pp. 2988-2996, Dec. 2015.

M. Erol-Kantarci and H. Mouftah, "Wireless sensor networks for cost efficient residential energy management in the smart grid," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 2, no. 2, pp. 314-325, Jun. 2011.

S. ShahNewaz, J.H. Yang, A. Mohammed, G.M. Lee, and J.K. Choi, "A web based energy cloud platform for campus smart grid," in *Proc. Int. Conf. Inf. Commun. Technol. Convergence*, Oct. 2014, pp. 173-178.

X. Chen, T. Wei, and S. Hu, "Uncertainty-aware household appliance scheduling considering dynamic electricity pricing in smart home," *IEEE Trans. Smart Grid*, vol. 4, no. 2, pp. 932-941, Jun. 2013.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل نقش تجهیزات هوشمند شبکه‌های توزیع در افزایش قابلیت اطمینان و تحقق شبکه‌های خودترمیم‌شونده

عباس جمشیدی[1*] ، حمیرضا خانی[2]

[1] دانشجوی دکتری برق قدرت ، شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال و بختیاری ، شهرکرد ، ایران
[2] کارشناسی برق قدرت ، دانشگاه ملی مهارت ، شهرکرد ، ایران

چکیده

در این پژوهش، عملکرد تجهیزات شبکه‌های توزیع برق و نقش آن‌ها در بهبود قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و افزایش کارایی شبکه‌های هوشمند مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده و پیچیدگی بهره‌برداری، اهمیت سیستم‌های اتوماسیون توزیع و راهکارهای خودترمیمی بیش از پیش مطرح شده است. این مطالعه با رویکرد مروری، به تحلیل ترانسفورماتورها، کلیدهای قدرت، سکسیونرها، ریکلوزرها، بانک‌های خازنی، تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند و کنتورهای هوشمند می‌پردازد. همچنین روش‌های بهینه‌سازی و الگوریتم‌های هوشمند در بازیابی شبکه و مدیریت انرژی بررسی شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد استفاده از فناوری‌های نوین موجب بهبود شاخص‌های قابلیت اطمینان مانند *ENS*، *SAIDI*، *SAIFI* می‌شود و به افزایش تاب‌آوری و پایداری شبکه کمک می‌کند در شرایط بهره‌برداری مدرن است.

کلیدواژه‌ها : شبکه هوشمند، اتوماسیون توزیع، خودترمیمی، قابلیت اطمینان، منابع تولید پراکنده، مدیریت انرژی، تجهیزات شبکه توزیع

۱ -مقدمه

امروزه تأمین برق پایدار و بدون وقفه برای مصرف‌کنندگان، به یکی از دغدغه‌های اصلی بهره‌برداران سیستم‌های توزیع تبدیل شده است. با افزایش پیچیدگی شبکه‌ها و رشد تقاضا، هرگونه اختلال در روند عادی بهره‌برداری، خسارت‌های اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به دنبال خواهد داشت. گلینگز (۲۰۲۰) در بررسی‌های خود نشان داده است که مشترکان در کشورهای صنعتی به‌طور میانگین سالانه بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ دقیقه قطعی برق را تحمل می‌کنند؛ موضوعی که ضرورت گذار از شبکه‌های سنتی به سمت شبکه‌های توزیع هوشمند با قابلیت خودترمیمی را دوچندان ساخته است. سلطان و همکاران (۲۰۲۲) تأکید کرده‌اند که هدف نهایی در چنین شبکه‌هایی، تأمین بی‌وقفه انرژی و کاهش چشمگیر زمان خاموشی است.

خودترمیمی به عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه هوشمند، رویکردی نوین در مدیریت خطا محسوب می‌شود. این فناوری به شبکه اجازه می‌دهد تا پس از وقوع خطا، به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مداخله اپراتور، فرآیند تشخیص، ایزوله‌سازی و بازیابی را به اجرا درآورد. گودا و همکاران (۲۰۲۵) بیان می‌کنند که این چرخه با بهره‌گیری از زیرساخت ارتباطی دوطرفه میان تجهیزات و مرکز کنترل، امکان بازگرداندن سریع برق به مناطق بی‌برق‌مانده را فراهم می‌آورد. به اعتقاد آنان، تحقق چنین فرآیندی مستلزم حضور تجهیزات کلیدی نظیر کلیدهای اتوماتیک قابل ارتباط، کلیدهای دستی،

سیستم‌های حفاظتی پیشرفته و زیرساخت اندازه‌گیری هوشمند *(AMI)* است. همچنین این پژوهشگران تأکید می‌کنند که ماهیت هر یک از این تجهیزات، اعم از اتوماتیک یا دستی بودن، نقش تعیین‌کننده‌ای در هزینه، زمان و پیچیدگی عملیات بازیابی دارد.

طراحی یک طرح بازیابی کارآمد همواره با دشواری‌های متعددی همراه است. گودا و همکاران (۲۰۲۵) مهم‌ترین معیارهای این مسئله را حداقل‌سازی انرژی تأمین‌نشده*(ENS)* ، تحقق کامل خودترمیمی، کاهش زمان خاموشی، جلوگیری از اضافه‌بار فیدرها، حفظ پروفیل ولتاژ در محدوده استاندارد، اولویت‌بندی بارها، رعایت ساختار شعاعی شبکه و جلوگیری از قطع بارهای درون‌تغذیه معرفی کرده‌اند.

افزون بر این، فَن و همکاران (۲۰۲۱) و لیانگ و همکاران (۲۰۲۴) نشان داده‌اند که حضور منابع تولید پراکنده با خروجی متغیر و غیرقابل‌پیش‌بینی و همچنین استفاده از کلیدهای دستی، پیچیدگی فرآیند بازیابی را افزایش داده و همچنان از جمله چالش‌های باز پژوهشی در این حوزه محسوب می‌شوند.

تاکنون رویکردهای گوناگونی برای حل مسئله بازیابی ارائه شده است که از آن جمله می‌توان به روش‌های مبتنی بر تئوری گراف، برنامه‌ریزی خطی، الگوریتم‌های ابتکاری و فراابتکاری اشاره کرد. هر یک از این روش‌ها با وجود موفقیت‌هایی که داشته‌اند، در مواجهه با چالش‌های موجود، نقاط قوت و ضعف خاص خود را نشان داده‌اند. برای نمونه، گودا و همکاران (۲۰۲۵) گزارش کرده‌اند که روش‌های مبتنی بر تئوری گراف در کاهش انرژی تأمین‌نشده و بهبود پروفیل ولتاژ عملکرد مطلوب‌تری دارند، در حالی که رویکردهای برنامه‌ریزی خطی از نظر سرعت بازیابی نتایج بهتری ارائه می‌کنند.

بررسی پژوهش‌های پیشین از جمله مطالعات کورچیچ و همکاران (۱۹۹۵)، لیو و همکاران (۲۰۱۶) و شن و همکاران (۲۰۱۹) نشان می‌دهد که ارائه یک مقایسه جامع و نظام‌مند از تمامی الگوریتم‌های بازیابی در برابر مجموعه کاملی از چالش‌های مطرح‌شده در این حوزه، کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به تنوع روزافزون الگوریتم‌ها، گوناگونی شبکه‌های توزیع از نظر نوع تجهیزات (تمام‌اتوماتیک، دستی یا ترکیبی) و نیز حضور منابع تولید پراکنده، نیاز به مطالعه‌ای که این ابعاد را به‌طور هم‌زمان پوشش دهد بیش از پیش احساس می‌شود. گودا و همکاران (۲۰۲۵) با بررسی و مقایسه نظام‌مند روش‌های بازیابی در چهار ساختار متفاوت شبکه توزیع، کوشیده‌اند تصویری جامع از توانمندی‌ها و محدودیت‌های رویکردهای موجود ارائه دهند.

۲-پیشینه پژوهش داخلی وخارجی

هم‌زمان با توسعه شبکه‌های هوشمند و افزایش نفوذ فناوری‌های نوین در سیستم‌های قدرت، پژوهش‌های متعددی در زمینه بازآرایی شبکه‌های توزیع، خودترمیمی، مدیریت انرژی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه انجام شده است. بخش قابل توجهی از این مطالعات بر بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، الگوریتم‌های پیشرفته بهینه‌سازی و منابع انرژی نوین برای بهبود عملکرد شبکه‌های توزیع متمرکز بوده‌اند.

پژوهش ژانگ و همکاران (۲۰۲۴) اشاره کرد که با استفاده از یک چارچوب بهینه‌سازی مقاوم مبتنی بر روش*ADMM* ، مسئله خودترمیمی شبکه‌های هوشمند را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این پژوهش نشان داد که روش پیشنهادی می‌تواند تاب‌آوری و قابلیت اطمینان شبکه را در شرایط وقوع خطا بهبود بخشد. در همین سال، پارسی‌بن‌کحال و همکاران (۲۰۲۴) چارچوبی چندمرحله‌ای برای زمان‌بندی هماهنگ ریزشبکه‌ها در حضور ایستگاه‌های شارژ و سوخت‌گیری هیدروژن ارائه کردند و نشان دادند که استفاده از فناوری هیدروژن می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت انرژی و بهره‌برداری بهینه از شبکه داشته باشد. همچنین نیاکی و جمیل (۱۴۰۰) راهبردی مبتنی بر هیدروژن برای کاهش تعداد عملیات کلیدزنی در شبکه‌های

هوشمند پیشنهاد کردند. در حوزه فناوری‌های مبتنی بر داده نیز گائو و همکاران (۲۰۲۴) با بهره‌گیری از همکاری ابر و لبه و یادگیری تقویتی عمیق چندعامله، روشی برای بازآرایی هوشمند شبکه‌های توزیع ارائه کردند که موجب افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بهبود عملکرد بهره‌برداری می‌شود.
این روند، توستادو-ولیز و همکاران (۲۰۲۳) نقش زنجیره هیدروژن را در برنامه‌ریزی روز آینده جوامع انرژی بررسی کردند و نشان دادند که این فناوری می‌تواند ضمن افزایش خودکفایی انرژی، شاخص‌های اقتصادی سیستم را نیز بهبود دهد.منصوری و همکاران (۱۴۰۳) یک چارچوب سلسله‌مراتبی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت بازارهای چندانرژی ارائه کردند که زمینه را برای بهره‌برداری هوشمندتر از شبکه‌های انرژی فراهم می‌کند.
در سال ۲۰۲۲، توجه پژوهشگران بیش از گذشته به مدل‌های چندهدفه و در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌ها در شبکه‌های توزیع معطوف شد.
پراساد و سوشاما (۲۰۲۲) با استفاده از الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری گسسته، مسئله بازآرایی شبکه توزیع و جانمایی بهینه بانک‌های خازنی را بررسی کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که روش پیشنهادی علاوه بر کاهش هزینه‌های سالانه تلفات انرژی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری، بهره‌برداری، نگهداری و کلیدزنی را نیز کاهش می‌دهد. در همین راستا، چن و همکاران (۲۰۲۲) یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای بهره‌برداری هماهنگ شبکه توزیع برق و شبکه گاز طبیعی ارائه کردند که با بازآرایی شبکه، هزینه خرید گاز برای واحدهای تولید پراکنده مبتنی بر سوخت فسیلی را کاهش می‌دهد. همچنین مهدوی و همکاران (۱۴۰۲) در دو مطالعه مستقل، مدل‌های تصادفی کارآمدی برای بازآرایی شبکه‌های توزیع تحت شرایط عدم قطعیت بار ارائه کردند. نتایج مطالعات آن‌ها نشان داد که لحاظ کردن عدم‌قطعیت بارها در فرآیند بازآرایی موجب تصمیم‌گیری دقیق‌تر، کاهش تلفات توان، کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و افزایش قابلیت اطمینان شبکه می‌شود.
در سال ۲۰۲۱، تحقیقات به سمت توسعه مدل‌های مقاوم و چندهدفه برای شبکه‌های پیچیده‌تر سوق پیدا کرد. یانگ و همکاران (۲۰۲۱) یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه مقاوم برای سیستم‌های هیبریدی جزیره‌ای شامل منابع تجدیدپذیر، دیزل و سامانه‌های ذخیره‌سازی ثابت و متحرک ارائه کردند که موجب افزایش قابلیت اطمینان و تاب‌آوری شبکه شد. در حوزه روش‌های هوشمند نیز هوانگ و همکاران (۲۰۲۱) از یادگیری عمیق برای حل مسئله بازآرایی شبکه با هدف بهبود پایداری ولتاژ کوتاه‌مدت استفاده کردند. همچنین کو و همکاران (۲۰۲۱) یک مدل بهینه‌سازی سراسری برای بازآرایی فیدرهای شبکه‌های توزیع نامتعادل ارائه کردند که نتایج آن کاهش چشمگیر تلفات توان اکتیو را نشان داد.
در سال ۲۰۲۰، طیف گسترده‌ای از پژوهش‌ها به بررسی ابعاد مختلف بازآرایی شبکه‌های توزیع اختصاص یافت. همتی و همکاران (۱۳۹۹) رویکردی مبتنی بر برنامه‌ریزی بهینه با قیود احتمالی برای بازآرایی ریزشبکه‌های جزیره‌ای ارائه کردند که هزینه‌های بهره‌برداری، قابلیت اطمینان، خرید انرژی و عملیات کلیدزنی را به‌صورت هم‌زمان در نظر می‌گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که روش پیشنهادی ضمن حفظ قابلیت اطمینان، هزینه‌های کلی بهره‌برداری را کاهش می‌دهد. در همین سال، شوکلا و همکاران (۲۰۲۰) مسئله بازآرایی تصادفی شبکه توزیع را با در نظر گرفتن پایداری سیگنال کوچک، بارهای همبسته و منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بررسی کردند و نشان دادند که بازآرایی مناسب می‌تواند پایداری سیستم را افزایش دهد.
از سوی دیگر، گائو و همکاران (۲۰۲۰) یک الگوریتم یادگیری مبتنی بر داده برای بازآرایی پویای شبکه توزیع ارائه کردند که با کاهش تعداد عملیات کلیدزنی، زمان تصمیم‌گیری را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. کاظمی‌رباطی و سپاسیان (۱۳۹۹) نیز با معرفی یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی، مسئله کاهش اعوجاج هارمونیکی کل را در فرآیند بازآرایی شبکه مورد بررسی قرار دادند و نتایج مطلوبی در بهبود کیفیت توان به دست آوردند. در حوزه سامانه‌های خورشیدی، یوسری و همکاران (۲۰۲۰) از الگوریتم گرگ خاکستری چندهدفه برای بازآرایی پویای آرایه‌های فتوولتائیک استفاده کردند که موجب افزایش توان تولیدی در شرایط سایه‌اندازی شد.

همچنین در همین دوره، توجه ویژه‌ای به نقش منابع تولید پراکنده، ذخیره‌سازها و مدیریت انرژی در بازآرایی شبکه صورت گرفت. وانگ و همکاران (۲۰۲۰) یک الگوریتم فراابتکاری جدید برای بازآرایی چندهدفه شبکه‌های توزیع شامل منابع تولید پراکنده و خودروهای الکتریکی ارائه کردند. شو و همکاران (۲۰۲۰) نیز بازآرایی شبکه را با در نظر گرفتن عملکرد جزیره‌ای برای افزایش تاب‌آوری سیستم‌های توزیع فعال بررسی کردند. سونگ و همکاران (۲۰۲۰) راهکاری برای کاهش نوسانات ولتاژ ناشی از منابع تولید پراکنده ارائه دادند و سِخاوت‌منش و همکاران (۱۳۹۹) مدلی چندمرحله‌ای برای بازآرایی شبکه‌های فعال با در نظر گرفتن فرآیند راه‌اندازی منابع تولید پراکنده توسعه دادند. علاوه بر این، عزیزی‌وهد و همکاران (۱۳۹۹) راهبردی برای مدیریت انرژی در بازآرایی پویای شبکه با حضور منابع تجدیدپذیر و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی ارائه کردند که نتایج آن کاهش هزینه‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری شبکه را نشان داد.

در حوزه خودروهای الکتریکی و مدیریت بار نیز لیو و همکاران (۲۰۲۰) راهبردی مبتنی بر نظریه تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت برای پارکینگ‌های هوشمند خودروهای الکتریکی مجهز به ذخیره‌سازی هیدروژن ارائه کردند. همچنین لو و همکاران (۲۰۲۰) با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی، روشی برای زمان‌بندی هوشمند بار و شارژ خودروهای الکتریکی پیشنهاد کردند که موجب کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و بهبود مدیریت بار شد.در کنار این مطالعات، پژوهش‌هایی نیز بر توسعه مدل‌های پیشرفته بهینه‌سازی متمرکز بوده‌اند. در یکی از این مطالعات، یک مدل غیرخطی مختلط عدد صحیح مبتنی بر پخش بار *AC* و تکنیک نقطه شروع داغ برای حل مسئله بازآرایی شبکه توزیع ارائه شد که با استفاده از الگوریتم‌های ازدحام ذرات و ژنتیک، کاهش تلفات توان اکتیو را دنبال می‌کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که روش پیشنهادی توانایی بالایی در یافتن آرایش بهینه شبکه دارد. همچنین در مطالعه‌ای دیگر، مدل بازآرایی پویای دومرحله‌ای ارائه شد که هدف آن حداقل‌سازی هزینه‌های ناشی از قطع بار و هزینه‌های بهره‌برداری منابع تولید پراکنده بود. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن بود که بازآرایی پویا می‌تواند ضمن حفظ قابلیت اطمینان، هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهد. علاوه بر این، یک روش بازآرایی پویای بهینه برای شبکه توزیع ۳۳ شینه ارائه شد که نتایج شبیه‌سازی آن بهبود پروفیل ولتاژ، کاهش تلفات توان و افزایش بهره‌وری شبکه را نشان داد.

در میان مطالعات قدیمی‌تر نیز کریمیان‌فرد و حقیقت (۱۳۹۸) با ارائه یک راهبرد مبتنی بر نقطه شروع اولیه، روشی مؤثر برای کاهش تلفات توان در بازآرایی شبکه‌های توزیع معرفی کردند.

مرور پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مطالعات این حوزه از تمرکز صرف بر کاهش تلفات و بازآرایی سنتی شبکه، به سمت بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند، اینترنت اشیا، یادگیری ماشین، منابع تولید پراکنده، خودروهای الکتریکی، ذخیره‌سازهای انرژی و فناوری هیدروژن حرکت کرده‌اند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، همچنان بررسی جامع تعامل تجهیزات فیزیکی شبکه توزیع با فناوری‌های هوشمند و ارزیابی اثر آن‌ها بر کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان، تاب‌آوری و بهبود بهره‌برداری شبکه، از جمله خلأهای پژوهشی مهم در این حوزه به شمار می‌رود.

جدول ۱-۱. مطالعات مرتبط با بازآرایی و بهره‌برداری شبکه‌های توزیع

پژوهشگر	سال	موضوع پژوهش	روش/رویکرد	مهم‌ترین نتایج
ژانگ و همکاران	2024	خودترمیمی شبکه‌های هوشمند	بهینه‌سازی مقاوم مبتنی بر *ADMM*	افزایش تاب‌آوری و قابلیت اطمینان شبکه
گائو و همکاران	2024	بازآرایی هوشمند شبکه توزیع	یادگیری تقویتی عمیق چندعامله	افزایش سرعت تصمیم‌گیری و بهبود بهره‌برداری

پارسی‌بن‌کحال و همکاران	2024	زمان‌بندی ریزشبکه‌ها در حضور هیدروژن	چارچوب چندمرحله‌ای	بهبود مدیریت انرژی و بهره‌برداری بهینه
منصوری و همکاران	1403	مدیریت بازارهای چندانرژی	چارچوب مبتنی بر اینترنت اشیا	بهره‌برداری هوشمندتر از شبکه
توستادو-ولیز و همکاران	2023	برنامه‌ریزی جوامع انرژی	زنجیره هیدروژن	افزایش خودکفایی انرژی و بهبود شاخص‌های اقتصادی
پراساد و سوشاما	2022	بازآرایی شبکه و جانمایی خازن	الگوریتم بهبودیافته گرگ خاکستری	کاهش تلفات و هزینه‌های بهره‌برداری
چن و همکاران	2022	هماهنگی شبکه برق و گاز	بهینه‌سازی چندهدفه	کاهش هزینه انرژی و افزایش بهره‌وری
مهدوی و همکاران	1402	بازآرایی شبکه تحت عدم قطعیت بار	مدل تصادفی	کاهش تلفات، هزینه‌ها و افزایش قابلیت اطمینان
یانگ و همکاران	2021	سیستم‌های هیبریدی جزیره‌ای	بهینه‌سازی مقاوم چندهدفه	افزایش قابلیت اطمینان و تاب‌آوری
هوانگ و همکاران	2021	بازآرایی مبتنی بر هوش مصنوعی	یادگیری عمیق	بهبود پایداری ولتاژ
کو و همکاران	2021	بازآرایی فیدرهای نامتعادل	بهینه‌سازی سراسری	کاهش تلفات توان اکتیو
نیاکی و جمیل	1400	کاهش عملیات کلیدزنی در شبکه هوشمند	راهبرد مبتنی بر هیدروژن	کاهش تعداد کلیدزنی‌ها
شوکلا و همکاران	2020	بازآرایی تصادفی شبکه توزیع	الگوریتم تکاملی	افزایش پایداری سیستم
گائو و همکاران	2020	بازآرایی پویای شبکه توزیع	الگوریتم یادگیری مبتنی بر داده	کاهش زمان تصمیم‌گیری
یوسری و همکاران	2020	بازآرایی آرایه‌های فتوولتائیک	گرگ خاکستری چندهدفه	افزایش توان تولیدی
وانگ و همکاران	2020	بازآرایی با حضور خودروهای الکتریکی و تولید پراکنده	الگوریتم فراابتکاری	کاهش هزینه و افزایش قابلیت اطمینان
شو و همکاران	2020	بازآرایی شبکه‌های فعال	عملکرد جزیره‌ای	افزایش تاب‌آوری شبکه
سونگ و همکاران	2020	کنترل نوسانات ولتاژ ناشی از *DG*	مدل بازآرایی شبکه	بهبود کیفیت ولتاژ
لیو و همکاران	2020	پارکینگ هوشمند خودروهای الکتریکی	نظریه تصمیم‌گیری در شرایط عدم قطعیت (*IGDT*)	مدیریت بهتر عدم قطعیت
لو و همکاران	2020	زمان‌بندی بار و شارژ خودروهای الکتریکی	الگوریتم‌های بهینه‌سازی	کاهش هزینه‌های بهره‌برداری

همتی و همکاران	1399	بازآرایی ریزشبکه‌های جزیره‌ای	برنامه‌ریزی احتمالی	کاهش هزینه‌های بهره‌برداری و حفظ قابلیت اطمینان
کاظمی‌رباطی و سپاسیان	1399	کاهش اعوجاج هارمونیکی	الگوریتم فراابتکاری ترکیبی	بهبود کیفیت توان
سِخاوت‌منش و همکاران	1399	بازآرایی شبکه‌های فعال	مدل چندمرحله‌ای	بهبود بهره‌برداری از منابع تولید پراکنده
عزیزی‌وهد و همکاران	1399	مدیریت انرژی در بازآرایی پویا	منابع تجدیدپذیر و ذخیره‌سازهای انرژی	کاهش هزینه و افزایش انعطاف‌پذیری
کریمیان‌فرد و حقیقت	1398	بازآرایی شبکه توزیع	راهبرد نقطه شروع اولیه	کاهش تلفات توان

۳-روش تحقیق

پژوهش حاضر از نوع مطالعات مروری و تحلیلی است و با هدف بررسی تجهیزات شبکه‌های توزیع برق و نقش آن‌ها در بهبود قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و افزایش کارایی شبکه انجام شده است. در این تحقیق تلاش شده است با مطالعه و تحلیل پژوهش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر، تصویری جامع از وضعیت تجهیزات شبکه‌های توزیع و فناوری‌های مورد استفاده در این حوزه ارائه شود. برای جمع‌آوری اطلاعات، از منابع علمی معتبر شامل مقالات منتشرشده در مجلات تخصصی و کنفرانس‌های بین‌المللی، کتاب‌های مرجع، استانداردهای فنی و گزارش‌های منتشرشده توسط سازمان‌های فعال در صنعت برق استفاده شده است. بخش عمده اطلاعات پژوهش از مقالات جدید مرتبط با تجهیزات شبکه‌های توزیع، شبکه‌های هوشمند، سیستم‌های اتوماسیون توزیع، مدیریت انرژی و بازآرایی شبکه استخراج شده است.

پس از جمع‌آوری منابع، اطلاعات به‌صورت طبقه‌بندی‌شده مورد بررسی قرار گرفت. در این مرحله، تجهیزات اصلی شبکه توزیع شامل ترانسفورماتورها، کلیدهای قدرت، سکسیونرها، ریکلوزرها، بانک‌های خازنی، تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند و سامانه‌های اتوماسیون توزیع شناسایی و ویژگی‌های فنی هر یک بررسی شد. همچنین نقش این تجهیزات در بهبود عملکرد شبکه، کاهش خاموشی‌ها، افزایش کیفیت توان و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت.

از نظر اهداف، روش‌های مورد استفاده و نتایج به‌دست‌آمده با یکدیگر مقایسه شدند. این مقایسه امکان شناسایی نقاط قوت و محدودیت‌های هر رویکرد را فراهم کرد و زمینه لازم برای تحلیل روند توسعه تجهیزات و فناوری‌های نوین شبکه توزیع را به وجود آورد. برای تحلیل نتایج، شاخص‌هایی نظیر قابلیت اطمینان شبکه، میزان تلفات انرژی، کیفیت ولتاژ، سرعت بازیابی پس از وقوع خطا، هزینه‌های بهره‌برداری و میزان بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند مورد توجه قرار گرفت. سپس بر اساس یافته‌های حاصل از مطالعات مختلف، تأثیر استفاده از تجهیزات نوین بر عملکرد شبکه‌های توزیع مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گرفت.

۴-نقش تجهیزات توزیع برق در هوشمندسازی

۴/۱- ترانسفورماتورهای توزیع

ترانسفورماتورهای توزیع به عنوان یکی از ارکان اصلی شبکه، وظیفه کاهش ولتاژ از سطح توزیع *(MV)* به سطح مصرف *(LV)* را بر عهده دارند. با نفوذ روزافزون منابع انرژی توزیع‌شده *(DER)* مانند سیستم‌های فتوولتائیک*(PV)* ، جریان توان در شبکه‌های توزیع که زمانی یکنواخت بود، اکنون دوطرفه شده است. این تغییر پارادایم، چالش‌های جدیدی برای ترانسفورماتورها ایجاد کرده است؛ از جمله افزایش بارهای هارمونیکی ناشی از اینورترها و جریان‌های اتصال کوتاه دوطرفه که می‌تواند بر قابلیت اطمینان و طول عمر آن‌ها تأثیر بگذارد (فام و همکاران، ۲۰۲۴). همچنین نیاز به مدیریت بار در شرایط اوج مصرف و یکپارچه‌سازی برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا*(DSM)* ، مستلزم پایش لحظه‌ای و هوشمند ترانسفورماتورها است تا از اضافه‌بار و کاهش عمر آن‌ها جلوگیری شود (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

پیش‌بینی دقیق بار در سطح ترانسفورماتور، یکی از راهکارهای کلیدی برای مدیریت بهینه این تجهیزات محسوب می‌شود. روش‌های پیشرفته یادگیری ماشین، مانند ترکیب الگوریتم‌های خوشه‌بندی با شبکه‌های یادگیری عمیق، برای گروه‌بندی ترانسفورماتورها بر اساس الگوی مصرف و پیش‌بینی بار، می‌توانند به بهره‌برداران در برنامه‌ریزی تعمیرات و کاهش تلفات کمک کنند (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

در مطالعه‌ای که توسط سید و همکاران (۱۴۰۰) انجام شد، با استفاده از الگوریتم *K-Medoid* برای خوشه‌بندی و مدل‌های *LSTM* برای پیش‌بینی بار، زمان آموزش مدل به طور قابل توجهی کاهش یافت و دقت مناسبی در پیش‌بینی بار روزانه ترانسفورماتورهای مورد مطالعه به دست آمد . همچنین هوان و همکاران (۲۰۲۱) روشی ترکیبی مبتنی بر تحلیل خوشه‌ای موجک و توابع وزنی هسته را برای پیش‌بینی بار ترانسفورماتورها ارائه کردند که نتایج آن با روش‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی مصنوعی رقابت‌پذیر بود (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

در شبکه‌های هوشمند، ترانسفورماتورها دیگر صرفاً به عنوان یک تجهیز غیرفعال شناخته نمی‌شوند. ارتباط دوطرفه اطلاعات در شبکه، امکان پایش وضعیت آن‌ها را به صورت لحظه‌ای فراهم می‌کند. داده‌های جمع‌آوری‌شده از سنسورهای دما، جریان و ولتاژ ترانسفورماتور، به همراه اطلاعات کنتورهای هوشمند، می‌تواند برای تخمین وضعیت شبکه و تشخیص خطا در شبکه‌های فشار ضعیف مورد استفاده قرار گیرد (فام و همکاران، ۲۰۲۴). این اطلاعات برای سیستم‌های اتوماسیون توزیع *(DAS)* اهمیت فراوانی دارد، زیرا امکان تصمیم‌گیری بهینه در زمینه بازآرایی شبکه و مدیریت بار را فراهم می‌کند. یکی از چالش‌های اصلی در این زمینه، هزینه بالای نصب تجهیزات اندازه‌گیری روی تمامی ترانسفورماتورها است که استفاده از روش‌های داده‌محور را ضروری می‌سازد (فام و همکاران، ۲۰۲۴).براگانتینی و همکاران (۲۰۲۱) با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبه‌اندازه‌گیری‌هایی تولید کردند که موجب افزایش دقت تخمین وضعیت شبکه در شرایط کمبود داده شد (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

اثرات ترانسفورماتورهای توزیع در شبکه‌های هوشمند

شاخص / جنبه	وضعیت در شبکه سنتی	وضعیت در شبکه هوشمند (با *DER* و *IoT*)	اثر تجهیزات نوین
جهت جریان توان	یک‌طرفه	دوطرفه	افزایش پیچیدگی بهره‌برداری
تلفات انرژی	نسبتاً بالا	کاهش‌یافته با پایش هوشمند	کاهش تلفات با کنترل بار
هارمونیک‌ها	کم	افزایش‌یافته به دلیل اینورترها	نیاز به فیلتر و پایش
قابلیت اطمینان	متوسط	بالا (با مانیتورینگ لحظه‌ای)	کاهش خاموشی
پایش وضعیت	دستی / دوره‌ای	آنلاین و بلادرنگ	تشخیص سریع خطا
عمر ترانسفورماتور	وابسته به بار	قابل بهینه‌سازی با *DSM*	افزایش عمر مفید
مدیریت بار	غیرهوشمند	مبتنی بر داده و الگوریتم	جلوگیری از اضافه‌بار

تخمین وضعیت شبکه	محدود	مبتنی بر داده (*AI*)	افزایش دقت تصمیم‌گیری

بر اساس جدول فوق، مشخص است که ورود فناوری‌های هوشمند و منابع انرژی توزیع‌شده *(DER)* باعث تغییر اساسی در رفتار ترانسفورماتورهای توزیع شده است. در حالی که در شبکه‌های سنتی جریان توان عمدتاً یک‌طرفه و شرایط بهره‌برداری پایدارتر بود، در شبکه‌های هوشمند با جریان دوطرفه و حضور اینورترها، پیچیدگی عملکرد افزایش یافته است.استفاده از سیستم‌های پایش هوشمند، الگوریتم‌های پیش‌بینی بار و روش‌های مبتنی بر یادگیری ماشین، توانسته است اثرات منفی این پیچیدگی را کاهش دهد و موجب بهبود قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و افزایش طول عمر تجهیزات شود.

۲ / ۴-کلیدهای قدرت

کلیدهای قدرت به عنوان یکی از مهم‌ترین تجهیزات قطع و وصل در شبکه‌های توزیع، نقش اساسی در حفاظت، بهره‌برداری و کنترل شبکه دارند. این تجهیزات وظیفه دارند در شرایط عادی و همچنین هنگام بروز خطا، جریان را قطع یا وصل کنند و از گسترش اختلال در شبکه جلوگیری نمایند. در شبکه‌های هوشمند، کلیدهای قدرت معمولاً به دو دسته دستی و اتوماتیک (قابل کنترل از راه دور) تقسیم می‌شوند. وجود کلیدهای اتوماتیک، یکی از پیش‌نیازهای اصلی برای اجرای سیستم‌های اتوماسیون توزیع و تحقق قابلیت خودترمیمی در شبکه است.

در شبکه‌هایی که از کلیدهای کاملاً اتوماتیک استفاده می‌شود، زمان بازیابی شبکه به طور چشمگیری کاهش می‌یابد و حتی در برخی موارد به حد چند میلی‌ثانیه می‌رسد؛ در حالی که در ساختارهای ترکیبی (دستی-اتوماتیک)، این زمان بسیار بیشتر بوده و وابستگی بالایی به حضور نیروی انسانی دارد (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

در فرآیند بازیابی توان، تعداد کلیدزنی‌ها و ترتیب اجرای آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف اصلی الگوریتم‌های بازیابی این است که با حداقل تعداد مانور کلیدها، بیشترین میزان بار بدون برق‌مانده دوباره وارد مدار شود. در این زمینه، گودا و همکاران (۲۰۲۵) نشان داده‌اند که روش‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته *(MILP)* در تعیین مسیر بهینه کلیدزنی و کاهش زمان بازیابی عملکرد بهتری دارند. در مقابل، الگوریتم‌های فرابتکاری مانند الگوریتم ژنتیک *(GA)* و بهینه‌سازی ازدحام ذرات *(PSO)* که در پژوهش‌های تووونه و همکاران (۲۰۰۲) و عبدالعزیز و همکاران (۲۰۰۹) نیز بررسی شده‌اند، بیشتر در کاهش تعداد عملیات کلیدزنی و هزینه‌های عملیاتی موفق بوده‌اند (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

کلیدهای قدرت نقش بسیار مهمی در ایزوله‌سازی بخش معیوب شبکه دارند. پس از وقوع خطا، ابتدا کلیدهای بالادست باز می‌شوند تا محدوده خطا از سایر بخش‌های شبکه جدا شود. سپس در مرحله بازیابی، با بستن کلیدهای *Tie* که معمولاً بین فیدرها به صورت باز قرار دارند، امکان تأمین مجدد بار از مسیرهای جایگزین فراهم می‌شود (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

یکی از چالش‌های مهم در این فرآیند، حفظ ساختار شعاعی شبکه است. زیرا در صورت بستن غیر اصولی کلیدهای*Tie* ، ممکن است شبکه از حالت شعاعی خارج شده و به ساختار حلقوی تبدیل شود که این موضوع می‌تواند باعث اختلال در هماهنگی سیستم‌های حفاظتی شود. برای حل این مسئله، از روش‌های مبتنی بر نظریه گراف مانند درخت پوشا *(Spanning Tree)* استفاده می‌شود که در مطالعات سارما و همکاران (۱۹۹۴) و وانگ و همکاران (۲۰۲۰) نیز به آن اشاره شده است (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

با افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر و تولید پراکنده*(DG)* ، کلیدهای قدرت باید توانایی قطع جریان‌های اتصال کوتاه دوطرفه را نیز داشته باشند. این موضوع باعث شده است طراحی و انتخاب این تجهیزات با پیچیدگی بیشتری همراه شود. همچنین در شبکه‌های توزیع فعال، کلیدهای قدرت به عنوان نقاط اتصال مشترک *(PCC)* عمل کرده و نقش مهمی در کنترل ولتاژ و توان راکتیو دارند.

چووبداری و همکاران (۲۰۲۴) در مدل بهینه‌سازی خود، کلیدهای قدرت را به صورت متغیرهای دودویی (باز/بسته) در نظر گرفته‌اند و از آن‌ها برای بازآرایی شبکه استفاده کرده‌اند. نتایج پژوهش آن‌ها نشان می‌دهد که هماهنگی بین وضعیت کلیدها، بانک‌های خازنی و منابع تولید پراکنده می‌تواند منجر به کاهش تلفات شبکه و بهبود پروفیل ولتاژ شود (چووبداری و همکاران، ۲۰۲۴). این نتایج نشان‌دهنده نقش کلیدی کلیدهای قدرت به عنوان عناصر اجرایی در الگوریتم‌های بهینه‌سازی توان هستند.

مقایسه عملکرد کلیدهای قدرت در شبکه‌های توزیع سنتی و هوشمند

شاخص / معیار	شبکه سنتی	شبکه هوشمند (*Smart Grid*)	تأثیر و تحلیل
نوع کنترل	دستی	اتوماتیک / کنترل از راه دور	کاهش وابستگی به اپراتور
زمان رفع خطا	طولانی (دقیقه تا ساعت)	بسیار کوتاه (میلی‌ثانیه تا دقیقه)	افزایش سرعت بازیابی
قابلیت خودترمیمی	وجود ندارد	فعال (*Self-Healing*)	کاهش خاموشی
تعداد مانور کلیدزنی	کم / غیر بهینه	بهینه‌سازی‌شده (الگوریتمی)	کاهش تلفات کلیدزنی
پیچیدگی تصمیم‌گیری	پایین	بالا (*MILP*، *GA*، *PSO*)	نیاز به الگوریتم‌های هوشمند
رعایت شعاعی بودن شبکه	ساده	محدودیت مهم در *Reconfiguration*	استفاده از *Spanning Tree*
تحمل اتصال کوتاه دوطرفه	محدود	ضروری در حضور *DER*	ارتقاء سطح طراحی کلید
نقش در بهینه‌سازی شبکه	محدود	کلیدی (متغیر دودویی در *OPF*)	کاهش تلفات و بهبود ولتاژ
هماهنگی با سایر تجهیزات	کم	بالا (خازن، *DG*، *DAS*)	عملکرد یکپارچه شبکه

بر اساس نتایج جدول، کلیدهای قدرت در شبکه‌های هوشمند از یک تجهیز صرفاً حفاظتی به یک عنصر تصمیم‌گیر در فرآیند بهینه‌سازی شبکه تبدیل شده‌اند. در شبکه‌های سنتی، نقش کلیدها محدود به قطع و وصل در شرایط خطا بود، اما در ساختارهای جدید، این تجهیزات به عنوان متغیرهای کنترلی در الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند*MILP* ، الگوریتم ژنتیک *(GA)* و *PSO* استفاده می‌شوند.

افزایش پیچیدگی ناشی از حضور منابع انرژی توزیع‌شده *(DER)* و جریان‌های دوطرفه، باعث شده است که طراحی کلیدها به سمت تحمل جریان‌های خطای پیچیده‌تر و هماهنگی با سیستم‌های اتوماسیون توزیع *(DAS)* حرکت کند. همچنین حفظ شعاعی بودن شبکه یکی از محدودیت‌های اصلی در فرآیند بازآرایی محسوب می‌شود که نیازمند استفاده از روش‌های گرافی مانند درخت پوشا *(Spanning Tree)* است. نتایج نشان می‌دهد که کلیدهای قدرت نقش محوری در کاهش زمان خاموشی، بهبود قابلیت اطمینان و افزایش بهره‌وری شبکه دارند.

۴/۲/۱-سکسیونرها

سکسیونرها یا کلیدهای قطع‌کننده بار، تجهیزاتی هستند که برای قطع و وصل جریان در شرایط عادی شبکه و بدون وجود جریان خطا به کار می‌روند. وظیفه اصلی آن‌ها بخش‌بندی شبکه و کمک به ایزوله‌سازی دقیق‌تر خطاها به منظور کاهش گستره خاموشی است. برخلاف کلیدهای قدرت، این تجهیزات توانایی قطع جریان اتصال کوتاه را ندارند و معمولاً پس از عملکرد کلیدهای بالادست، برای جداسازی بخش معیوب شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در شبکه‌های هوشمند، استفاده از سکسیونرهای قابل کنترل از راه دور اهمیت زیادی دارد، زیرا امکان انجام مانورهای سریع‌تر و کاهش زمان بازیابی را فراهم می‌کند (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

از دیدگاه تحلیلی، تعداد عملیات کلیدزنی یکی از عوامل مهم در ارزیابی عملکرد سکسیونرها در فرآیند بازیابی شبکه است؛ به‌طوری‌که کاهش تعداد مانورها می‌تواند مستقیماً موجب کاهش زمان خاموشی و هزینه‌های بهره‌برداری شود. در این راستا، روش‌های مختلفی مانند جستجوی ابتکاری، برنامه‌ریزی پویا و الگوریتم‌های مبتنی بر گراف برای بهینه‌سازی انتخاب سکسیونرها مورد استفاده قرار گرفته‌اند. همچنین در شبکه‌های دارای منابع انرژی توزیع‌شده، عملکرد سکسیونرها پیچیده‌تر شده و نیاز به هماهنگی آن‌ها با سیستم‌های حفاظتی تطبیقی و الگوریتم‌های پیش‌بینی تولید و مصرف بیش از پیش اهمیت یافته است؛ به‌گونه‌ای که تصمیم‌گیری دقیق در مورد وضعیت این تجهیزات نقش مهمی در بهبود قابلیت اطمینان و سرعت بازیابی شبکه دارد (فام و همکاران، ۲۰۲۴؛ گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

۴/۲/۲-ریکلوزرها

ریکلوزرها کلیدهای قدرت خودکاری هستند که برای حفاظت شبکه در برابر خطاهای گذرا مانند برخورد شاخه درخت یا صاعقه طراحی شده‌اند. این تجهیزات پس از تشخیص خطا، مدار را به صورت موقت قطع کرده و سپس به طور خودکار مجدداً وصل می‌کنند؛ در صورت رفع نشدن خطا، پس از چند بار تلاش به حالت قفل‌شده می‌روند. این عملکرد موجب افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش شاخص‌های خاموشی مانند *SAIDI* و *SAIFI*می‌شود (فام و همکاران، ۲۰۲۴). در شبکه‌های هوشمند، ریکلوزرها با سیستم‌های اتوماسیون توزیع هماهنگ شده و نقش مهمی در خودترمیمی شبکه و کاهش تعداد مشترکین خاموش دارند (گودا و همکاران، ۲۰۲۵).

با افزایش نفوذ منابع انرژی توزیع‌شده، چالش هماهنگی حفاظتی ریکلوزرها با تغییرات جریان خطا بیشتر شده است، زیرا حضور تولید پراکنده می‌تواند سطح جریان خطا را تغییر دهد. به همین دلیل، استفاده از روش‌های حفاظتی تطبیقی و الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین برای تنظیم هوشمند ریکلوزرها مورد توجه قرار گرفته است تا عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف شبکه بهینه شود (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

۴/۲/۳-بانک‌های خازنی

بانک‌های خازنی برای جبران توان راکتیو، بهبود ضریب توان و کاهش تلفات در شبکه‌های توزیع استفاده می‌شوند. در شبکه‌های سنتی، کنترل آن‌ها به صورت محلی و با تنظیمات ثابت انجام می‌شد، اما در شبکه‌های هوشمند به عنوان بخشی از فرآیند بهینه‌سازی توان و تنظیم ولتاژ مورد استفاده قرار می‌گیرند. مطالعات نشان داده‌اند که بهینه‌سازی همزمان مکان‌یابی و ظرفیت بانک‌های خازنی در کنار منابع تولید پراکنده می‌تواند موجب کاهش قابل توجه تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شود (علی‌آبادی و رادمر، ۲۰۲۴).

با توجه به افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر، نقش بانک‌های خازنی در تنظیم ولتاژ شبکه پررنگ‌تر شده است، زیرا نوسانات تولید خورشیدی و بادی نیازمند جبران سریع توان راکتیو هستند. در این راستا، روش‌های بهینه‌سازی مختلفی مانند برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح و الگوریتم‌های فراابتکاری برای تعیین زمان و میزان کلیدزنی بانک‌های خازنی استفاده می‌شوند که هدف آن‌ها کاهش تلفات و هزینه‌های بهره‌برداری است (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

محدودیت توان راکتیو تولیدی توسط منابع تولید پراکنده *(DG)* فسیلی (شامل بانک‌های خازنی):

بهینه‌سازی شبکه توزیع هوشمند، حدودیت توان راکتیو خروجی منابع *DG* به صورت زیر تعریف شده است (که می‌تواند برای بانک‌های خازنی نیز اعمال شود):

$$0 \le p_{n,h}^{dg} \le p_n^{dr} \forall n \in N, h \in H$$

۵-تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند PMU وRTU

تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند مانند *PMU* و *RTU* نقش اساسی در ایجاد دید لحظه‌ای از وضعیت شبکه دارند و داده‌های دقیق ولتاژ و جریان را با سرعت بالا به مراکز کنترل ارسال می‌کنند. این تجهیزات برخلاف *SCADA* سنتی، امکان پایش دینامیکی شبکه را فراهم کرده و برای تخمین وضعیت و تحلیل گذراها بسیار حیاتی هستند (فام و همکاران، ۲۰۲۴). با این حال، هزینه بالای نصب آن‌ها در کل شبکه، یکی از چالش‌های اصلی است و به همین دلیل روش‌های بهینه برای مکان‌یابی آن‌ها مورد توجه پژوهش‌ها قرار گرفته است.

داده‌های حاصل از این تجهیزات به همراه داده‌های کنتورهای هوشمند، ورودی اصلی سیستم‌های تخمین وضعیت شبکه هستند. روش‌هایی مانند حداقل مربعات وزنی و فیلتر کالمن برای این منظور استفاده می‌شوند، اما هرکدام محدودیت‌هایی مانند حساسیت به نویز یا عدم همگرایی در شرایط غیرخطی دارند. به همین دلیل، استفاده از روش‌های یادگیری ماشین و شبکه‌های عصبی برای تولید شبه‌اندازه‌گیری و بهبود دقت تخمین وضعیت شبکه مورد توجه قرار گرفته است (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

معادله اندازه‌گیری در تخمین حالت:

برنامه‌ریزی شبکه توزیع، رابطه بین اندازه‌گیری‌های انجام شده توسط تجهیزاتی مانند *PMU/RTU* و متغیرهای حالت شبکه به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$y = Hx + r$$

تابع هدف تخمین حالت با روش*Weighted Least Square (WLS)*

تابع هدف برای یافتن بهترین تخمین از متغیرهای حالت با کمینه‌سازی مجموع مربعات خطاهای وزنی‌شده :

$$x = argmin(y - y)\ tw\ (y - y)$$

۶-سیستم‌های اتوماسیون توزیع(DAS)

سیستم‌های اتوماسیون توزیع *(DAS)* به عنوان مرکز کنترل شبکه هوشمند عمل می‌کنند و با استفاده از داده‌های تجهیزات اندازه‌گیری، فرمان‌های کنترلی را برای کلیدها، ریکلوزرها و بانک‌های خازنی صادر می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی این سیستم‌ها قابلیت خودترمیمی است که شامل تشخیص خطا، ایزوله‌سازی بخش معیوب و بازیابی بار بدون دخالت انسان می‌باشد (گودا و همکاران، ۲۰۲۵). این سیستم‌ها به شدت به داده‌های دقیق و ارتباطات پایدار بین اجزای شبکه وابسته هستند و نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان دارند (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

در ساختارهای جدید، *DAS*از حالت متمرکز به سمت معماری توزیع‌شده و چندعامله حرکت کرده است تا مشکلاتی مانند مقیاس‌پذیری و نقطه شکست واحد کاهش یابد. در این رویکرد، هر بخش از شبکه تصمیم‌گیری محلی انجام می‌دهد و تنها اطلاعات ضروری را با سایر بخش‌ها به اشتراک می‌گذارد که این امر موجب افزایش سرعت و امنیت سیستم می‌شود (گودا و همکاران، ۲۰۲۵)

۶ / ۱-جابجایی بار اکتیو و راکتیو

تغییرات در مصرف بار اکتیو$p_{n,h}^{dr}$ و راکتیو$p_{n,h}^{dr}$ ناشی از اجرای برنامه پاسخگویی بار در گره n و ساعت h، باید با کل بار اولیه شبکه برابر باشد و در یک محدوده درصدی مجاز ($\in$) تغییر کند :

$$\sum_{n\in N} p_{n,h}^{dr} = \sum_{n\in N} p_{n,h}^{dr} \quad \forall n \in N$$
$$\sum_{n\in N} p_{n,h}^{dr} = \sum_{n\in N} p_{n,h}^{dr} \quad \forall n \in N$$

$$p_{n,h}^{dr} - p_{n,h^{\epsilon}}^{d} \le p_{n,h}^{dr} \le p_{n,h}^{dr} + p_{n,h^{\epsilon}}^{d} \quad \forall n \in N, h \in H$$
$$p_{n,h}^{dr} - p_{n,h^{\epsilon}}^{d} \le p_{n,h}^{dr} \le p_{n,h}^{dr} + p_{n,h^{\epsilon}}^{d} \quad \forall n \in N, h \in H$$

۶/۲-کنتورهای هوشمند

کنتورهای هوشمند به عنوان نقطه اتصال نهایی شبکه با مشترکین عمل می‌کنند و نقش مهمی در جمع‌آوری داده‌های مصرف و اجرای برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا دارند. این کنتورها داده‌های مصرف را در بازه‌های زمانی کوتاه ثبت کرده و امکان ارتباط دوطرفه بین مصرف‌کننده و شرکت توزیع را فراهم می‌کنند (الشمسی و ابراهیم، ۲۰۲۵). این اطلاعات برای پیش‌بینی بار، مدیریت مصرف و بهبود عملکرد شبکه بسیار ارزشمند هستند (فام و همکاران، ۲۰۲۴).

داده‌های کنتورهای هوشمند همچنین به عنوان شبه‌اندازه‌گیری در سیستم‌های تخمین وضعیت شبکه استفاده می‌شوند، به ویژه در شرایطی که اندازه‌گیری‌های مستقیم محدود است. ترکیب این داده‌ها با روش‌های یادگیری ماشین باعث افزایش دقت تخمین وضعیت و بهبود تحلیل رفتار شبکه می‌شود. با این حال، افزایش تعداد کنتورها چالش‌های امنیت سایبری و حریم خصوصی را نیز به همراه دارد که نیازمند استفاده از روش‌های نوین مانند یادگیری فدرال برای حفاظت از داده‌هاست (الشمسی و ابراهیم، ۲۰۲۵).

۶/۳-شاخص انرژی تأمین‌نشده (ENS) برای قابلیت اطمینان

یکی از کاربردهای داده‌های کنتورهای هوشمند، محاسبه شاخص قابلیت اطمینان *ENS (Energy Not Supplied)* است که بهینه‌سازی سیستم هیبریدی به صورت زیر تعریف شده است:

معادله پخش بار و قید تعادل توان:

داده‌های مصرفی کنتورهای هوشمند q (Pd)() در معادله اصلی تعادل توان شبکه که در مقالات متعددی از جمله [۳] و [۴] آمده است، استفاده می‌شوند:

$$ENS = \sum_{i=1}^{Nt}\sum_{j=1}^{Nt} RP_i \times ll_i \times TR_i$$

که در آن P_{post}توان تزریقی از پست، PHS توان تولیدی منابع هیبریدی، $PLineloss$ تلفات خطوط و $Pd(q)$توان مصرفی بار در گره q (که توسط کنتورهای هوشمند اندازه‌گیری می‌شود) است.

$$P_{post} + \sum_{i=1}^{NHS} PHS(i) = \sum_{i=1}^{l} PLineloss(i) + \sum_{q=1}^{N} P_d(q)$$

۷-تحلیل و نتایج

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده در این پژوهش، مشخص شد که تجهیزات شبکه‌های توزیع در گذار از ساختارهای سنتی به سمت شبکه‌های هوشمند، دیگر صرفاً نقش اجزای انتقال‌دهنده و حفاظتی را ایفا نمی‌کنند، بلکه به عنوان عناصر فعال در فرآیند کنترل، تصمیم‌گیری، مدیریت انرژی و افزایش قابلیت اطمینان شبکه شناخته می‌شوند. افزایش نفوذ منابع تولید پراکنده، توسعه منابع تجدیدپذیر و تغییر الگوی مصرف مشترکین باعث شده است که عملکرد تجهیزات شبکه توزیع با پیچیدگی بیشتری همراه شود و نیاز به استفاده از تجهیزات هوشمند، سیستم‌های اندازه‌گیری پیشرفته و سامانه‌های اتوماسیون توزیع بیش از گذشته احساس شود. بررسی نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که هماهنگی میان تجهیزات فیزیکی شبکه و الگوریتم‌های هوشمند، عامل اصلی در تحقق قابلیت خودترمیمی و کاهش زمان بازیابی پس از وقوع خطا است .تحلیل عملکرد ترانسفورماتورهای

توزیع نشان می‌دهد که این تجهیزات در شبکه‌های هوشمند از یک تجهیز غیرفعال به یک عنصر قابل پایش و مدیریت تبدیل شده‌اند. در شبکه‌های سنتی، جریان توان عمدتاً یک‌طرفه بوده و عملکرد ترانسفورماتورها بر اساس شرایط بار ثابت ارزیابی می‌شد، اما حضور منابع تولید پراکنده موجب ایجاد جریان‌های دوطرفه، افزایش هارمونیک‌ها و تغییر شرایط بهره‌برداری شده است. بنابراین استفاده از روش‌های پایش لحظه‌ای، پیش‌بینی بار و الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری ماشین می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از اضافه‌بار، افزایش عمر مفید تجهیزات و بهبود برنامه‌ریزی تعمیرات داشته باشد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بهره‌گیری از داده‌های حاصل از حسگرها و کنتورهای هوشمند، امکان تخمین دقیق‌تر وضعیت شبکه و تصمیم‌گیری بهتر در شرایط بهره‌برداری مختلف را فراهم می‌کند .در مورد کلیدهای قدرت، نتایج نشان می‌دهد که این تجهیزات یکی از مهم‌ترین اجزای مؤثر در تحقق شبکه‌های خودترمیم‌شونده هستند. در شبکه‌های سنتی، عملکرد کلیدها بیشتر به عملیات دستی و حفاظت محدود می‌شود، اما در شبکه‌های هوشمند، کلیدهای قابل کنترل از راه دور به عنوان متغیرهای کنترلی در فرآیند بازآرایی شبکه و بازیابی بار مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از این تجهیزات باعث کاهش زمان تشخیص و جداسازی خطا، کاهش تعداد مشترکین خاموش و افزایش سرعت بازگشت شبکه به شرایط عادی می‌شود. همچنین هماهنگی کلیدهای قدرت با الگوریتم‌های بهینه‌سازی مانند برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته، الگوریتم‌های فراابتکاری و روش‌های مبتنی بر نظریه گراف، امکان یافتن مسیرهای مناسب برای تأمین مجدد بار و کاهش انرژی تأمین‌نشده را فراهم می‌کند .تحلیل عملکرد سکسیونرها نشان می‌دهد که این تجهیزات اگرچه توانایی قطع جریان‌های خطا را ندارند، اما نقش مهمی در محدود کردن محدوده خاموشی و افزایش دقت فرآیند جداسازی خطا ایفا می‌کنند. استفاده از سکسیونرهای قابل کنترل از راه دور موجب کاهش زمان انجام مانورها و افزایش سرعت بازیابی شبکه می‌شود. در شبکه‌های دارای منابع تولید پراکنده، اهمیت این تجهیزات افزایش یافته است، زیرا تغییرات جریان توان و پیچیدگی شرایط حفاظتی، نیازمند هماهنگی بیشتر میان تجهیزات قطع و وصل شبکه است. بنابراین، بهینه‌سازی محل نصب و نحوه عملکرد سکسیونرها می‌تواند تأثیر مستقیمی بر کاهش زمان خاموشی و افزایش قابلیت اطمینان سیستم داشته باشد .نتایج بررسی ریکلوزرها نشان می‌دهد که این تجهیزات یکی از مؤثرترین ابزارها برای کاهش خاموشی‌های ناشی از خطاهای گذرا در شبکه‌های توزیع هستند. عملکرد خودکار ریکلوزرها در قطع موقت مدار و وصل مجدد آن، باعث می‌شود بسیاری از خطاهای موقت بدون نیاز به حضور نیروی انسانی برطرف شوند. این ویژگی موجب کاهش شاخص‌های خاموشی مانند *SAIDI* و *SAIFI* و افزایش قابلیت اطمینان شبکه می‌شود. همچنین با افزایش حضور منابع تولید پراکنده، تنظیم هوشمند ریکلوزرها و استفاده از روش‌های حفاظتی تطبیقی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، زیرا سطح جریان خطا در شبکه‌های فعال دیگر ثابت نبوده و تحت تأثیر منابع تولید پراکنده قرار می‌گیرد .بررسی بانک‌های خازنی نشان می‌دهد که این تجهیزات نقش مهمی در کنترل توان راکتیو، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه دارند. در شبکه‌های سنتی، عملکرد بانک‌های خازنی معمولاً بر اساس تنظیمات ثابت انجام می‌شد، اما در شبکه‌های هوشمند، کنترل آنها به صورت پویا و هماهنگ با سایر تجهیزات شبکه انجام می‌شود. با توجه به نوسانات تولید منابع تجدیدپذیر، استفاده از بانک‌های خازنی هوشمند می‌تواند به حفظ کیفیت توان و کاهش نوسانات ولتاژ کمک کند.

بنابراین، بهینه‌سازی مکان، ظرفیت و زمان عملکرد این تجهیزات در کنار منابع تولید پراکنده، یکی از عوامل مهم در افزایش بهره‌وری شبکه‌های توزیع محسوب می‌شود .تحلیل تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند مانند*PMU* ، *RTU*و کنتورهای هوشمند نشان می‌دهد که این تجهیزات زیرساخت اطلاعاتی مورد نیاز برای عملکرد شبکه‌های هوشمند را فراهم می‌کنند. دسترسی به اطلاعات لحظه‌ای جریان، ولتاژ و وضعیت مصرف، امکان تخمین دقیق‌تر وضعیت شبکه، تشخیص سریع‌تر خطاها و اجرای برنامه‌های مدیریت سمت تقاضا را فراهم می‌سازد. همچنین ترکیب داده‌های اندازه‌گیری با روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشین می‌تواند محدودیت ناشی از کمبود اندازه‌گیری مستقیم در شبکه را کاهش داده و دقت تصمیم‌گیری سیستم‌های کنترل را افزایش دهد. با این حال، هزینه نصب گسترده این تجهیزات و مسائل مربوط به امنیت سایبری از مهم‌ترین چالش‌های توسعه آنها محسوب می‌شود .در مجموع، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع تنها با توسعه یک تجهیز خاص امکان‌پذیر

نیست، بلکه نیازمند یکپارچه‌سازی تجهیزات قدرت، زیرساخت‌های ارتباطی و الگوریتم‌های هوشمند است. کلیدهای هوشمند و ریکلوزرها بیشترین تأثیر را در کاهش زمان بازیابی و بهبود شاخص‌های خاموشی دارند، در حالی که تجهیزات اندازه‌گیری هوشمند نقش اساسی در فراهم کردن داده‌های مورد نیاز برای کنترل و تصمیم‌گیری ایفا می‌کنند. همچنین ترانسفورماتورهای هوشمند و بانک‌های خازنی با مدیریت بهتر بار و توان راکتیو، موجب کاهش تلفات و افزایش بهره‌وری شبکه می‌شوند. بنابراین، مسیر آینده شبکه‌های توزیع به سمت معماری‌های کاملاً هوشمند، خودترمیم‌شونده و مبتنی بر تعامل میان تجهیزات فیزیکی و سامانه‌های نرم‌افزاری پیش خواهد رفت .

۸-نتیجه‌گیری

پژوهش‌های مرور شده در این مقاله نشان می‌دهد که شبکه‌های توزیع برق در آستانه تحولی بنیادین قرار دارند و گذار از ساختارهای سنتی و غیرفعال به سوی شبکه‌های هوشمند، پویا و خودترمیم‌شونده، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت انکارناپذیر است. افزایش چشمگیر تقاضای انرژی، پیچیدگی روزافزون شبکه‌ها ناشی از نفوذ منابع تولید پراکنده با خروجی متغیر، و همچنین فشار فزاینده بر بهره‌برداران برای تأمین برق با کیفیت و بدون وقفه، همگی حاکی از ناکارآمدی رویکردهای سنتی در مواجهه با چالش‌های کنونی و آتی هستند. در این میان، خودترمیمی به عنوان هسته اصلی شبکه هوشمند، با ارائه چارچوبی برای تشخیص خودکار خطا، ایزوله‌سازی دقیق و بازیابی سریع، پاسخی قاطع به این چالش‌ها ارائه می‌دهد و چشم‌انداز شبکه‌های توزیع را به سمت سیستمی با حداقل دخالت انسانی و حداکثر قابلیت اطمینان هدایت می‌کند.

بررسی تجهیزات کلیدی نظیر ترانسفورماتورهای هوشمند، کلیدهای قدرت قابل کنترل از راه دور، سکسیونرها، ریکلوزرها و بانک‌های خازنی نشان می‌دهد که هر یک از این عناصر، نقشی دوگانه در این تحول ایفا می‌کنند. از یک سو، حضور آن‌ها با ایجاد پیچیدگی‌های جدید نظیر جریان‌های دوطرفه، افزایش هارمونیک‌ها و نیاز به هماهنگی‌های پیشرفته حفاظتی، چالش‌های فنی تازه‌ای را به وجود آورده است؛ اما از سوی دیگر، همین تجهیزات با قابلیت‌های ارتباطی و اندازه‌گیری هوشمند خود، بسترهای لازم برای پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیشرفته بهینه‌سازی و کنترل را فراهم می‌آورند. به عبارت دیگر، پیچیدگی جدید، خود پاسخی برای حل مسائل پیشین است و این تناقض ظاهری، ماهیت نوین مهندسی شبکه‌های قدرت را به تصویر می‌کشد.

یافته‌های این مطالعه مروری به وضوح نشان می‌دهد که موفقیت در تحقق شبکه‌های خودترمیم، به شدت به تعامل هماهنگ و هوشمندانه دو مؤلفه «سخت‌افزار» و «نرم‌افزار» وابسته است. در حالی که تجهیزات فیزیکی نظیر کلیدهای قدرت و سکسیونرها، نقش اجرایی و عملیاتی فرآیند بازیابی را بر عهده دارند، الگوریتم‌های هوشمند بهینه‌سازی مبتنی بر روش‌هایی چون برنامه‌ریزی خطی عدد صحیح آمیخته*(MILP)* ، الگوریتم‌های فراابتکاری و یادگیری ماشین، مسئولیت تصمیم‌گیری و یافتن بهینه‌ترین مسیرهای بازیابی، با کمترین تعداد کلیدزنی و رعایت قیود فنی نظیر حفظ ساختار شعاعی و پروفیل ولتاژ را بر عهده دارند. این هم‌افزایی نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر توسعه یکی از این دو مؤلفه، بدون توجه به دیگری، به نتایج مطلوب نخواهد انجامید و رویکردی سیستماتیک و یکپارچه برای طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های توزیع هوشمند ضروری است.

مرور جامع پژوهش‌های داخلی و خارجی نشان داد که با وجود پیشرفت‌های قابل‌توجه در زمینه بازآرایی، مدیریت انرژی و خودترمیمی، همچنان خلأهای پژوهشی مهمی در زمینه ارزیابی هم‌زمان تأثیر ترکیبی تمامی تجهیزات فیزیکی و فناوری‌های هوشمند تحت سناریوهای متنوع و با در نظر گرفتن عدم‌قطعیت‌های ذاتی شبکه وجود دارد. به ویژه، چالش‌هایی نظیر هزینه‌های بالای نصب تجهیزات اندازه‌گیری، مسائل امنیت سایبری در زیرساخت‌های ارتباطی و پیچیدگی‌های هماهنگی حفاظتی در حضور منابع تولید پراکنده، همچنان به عنوان حوزه‌های باز پژوهشی مطرح هستند. بنابراین، توسعه مدل‌های جامع‌تر، روش‌های مقاوم‌تر در برابر عدم‌قطعیت و رویکردهای غیرمتمرکز مبتنی بر هوش مصنوعی، مسیر اصلی تحقیقات آینده در این حوزه خواهد بود تا بتوان گامی مؤثر در جهت تحقق کامل چشم‌انداز شبکه‌های توزیع هوشمند، پایدار و خودترمیم‌شونده برداشت.

۹-مراجع

همتی، ر، و همکاران (۱۳۹۹). "بازآرایی ریزشبکه‌های جزیره‌ای با رویکرد برنامه‌ریزی احتمالاتی." مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز، ۵۰(۳)، ۱۱۲-۱۲۴.

نیاکی، س، و جمیل، م. (۱۴۰۰). "راهکار مبتنی بر هیدروژن برای کاهش عملیات کلیدزنی در شبکه‌های هوشمند." نشریه انرژی ایران، ۲۴(۲)، ۴۵-۵۸.

منصوری، س، و همکاران (۱۴۰۳). "چارچوب سلسله‌مراتبی مبتنی بر اینترنت اشیا برای مدیریت بازار چند انرژی." مجله هوش مصنوعی و مهندسی برق، ۱۲(۱)، ۱-۱۵.

مهدوی، م، و همکاران (۱۴۰۲). "مدل تصادفی بازآرایی شبکه توزیع تحت عدم‌قطعیت بار." فصلنامه علمی پژوهشی مهندسی برق، ۵۲(۴)، ۷۸-۹۲.

کاظمی‌رباطی، ع.، و سپاسیان، ر. (۱۳۹۹). "کاهش اعوجاج هارمونیکی در بازآرایی شبکه با الگوریتم فراابتکاری ترکیبی." نشریه کیفیت توان، ۸(۲)، ۳۳-۴۴.

سخاوت‌منش، ن، و همکاران (۱۳۹۹). "بازآرایی چندمرحله‌ای شبکه‌های فعال با در نظر گرفتن راه‌اندازی منابع پراکنده." مجله سیستم‌های انرژی، ۷(۱)، ۵۵-۷۰.

عزیزی‌وهد، م، و همکاران (۱۳۹۹). "مدیریت انرژی در بازآرایی پویا با حضور تجدیدپذیرها و ذخیره‌سازها." نشریه بهره‌برداری شبکه‌های هوشمند، ۵(۳)، ۲۰-۳۵.

کریمیان‌فرد، ح، و حقیقت، خ. (۱۳۹۸). "راهبرد نقطه شروع اولیه برای کاهش تلفات توان در بازآرایی شبکه‌های توزیع." مجله مهندسی برق و الکترونیک ایران، ۱۶(۱)، ۸۹-۹۸.

- Gouda, E. A, et al. (2025). "Self-Healing in Smart Distribution Networks: A Comprehensive Review and Future Directions." IEEE Transactions on Power Delivery, 40(1), 112-125.
- Sultan, M, et al. (2022). "Reliability Enhancement of Active Distribution Networks Using Self-Healing Strategies." Electric Power Systems Research, 210, 108072.
- Fan, X, et al. (2021). "Challenges and Opportunities of Distributed Generation Integration in Self-Healing Distribution Networks." International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 131, 107069.
- Liang, Y, et al. (2024). "Impact of Manual Switches on Service Restoration Time in Distribution Systems." IEEE Access, 12, 4521-4533.
- Zhang, C, et al. (2024). "A Robust Optimization Framework Based on ADMM for Self-Healing of Smart Grids." IEEE Transactions on Smart Grid, 15(2), 1789-1802.
- Parsibenehkohal, R, et al. (2024). "Multi-Stage Coordinated Scheduling of Microgrids with Hydrogen Refueling Stations." Energy, 289, 129985.
- Gao, Y, et al. (2024). "Cloud-Edge Collaboration and Multi-Agent Deep Reinforcement Learning for Distribution Network Reconfiguration." IEEE Transactions on Industrial Informatics, 20(3), 4567-4578.
- Tostado-Véliz, M, et al. (2023). "The Role of the Hydrogen Chain in the Day-Ahead Planning of Energy Communities." Applied Energy, 332, 120534.
- Prasad, P., and Sushama, M. (2022). "Optimal Network Reconfiguration and Capacitor Placement in Distribution Systems using Improved Discrete Grey Wolf Optimizer." Soft Computing, 26(15), 7249-7267.
- Chen, J, et al. (2022). "Coordinated Operation of Electricity and Natural Gas Networks Considering Reconfiguration." IEEE Systems Journal, 16(4), 6012-6023.
- Yang, Z, et al. (2021). "Multi-Objective Robust Optimization for Islanded Hybrid Systems with Mobile Storage." IEEE Transactions on Sustainable Energy, 12(3), 1845-1857.
- Huang, S, et al. (2021). "Deep Learning for Network Reconfiguration to Improve Short-Term Voltage Stability." International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 125, 106458.
- Kou, G, et al. (2021). "Global Optimization Model for Reconfiguration of Unbalanced Distribution Feeders." Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 9(5), 1102-1112.
- Shukla, S, et al. (2020). "Stochastic Reconfiguration Considering Small-Signal Stability and Correlated Loads." IEEE Transactions on Power Systems, 35(6), 4568-4579.
- Gao, W, et al. (2020). "Data-Driven Dynamic Reconfiguration via Machine Learning to Reduce Switching Operations." CSEE Journal of Power and Energy Systems, 6(4), 789-798.
- Wang, S, et al. (2020). "A Novel Metaheuristic for Multi-Objective Reconfiguration with EVs and DGs." Swarm and Evolutionary Computation, 57, 100713.
- Xu, Y, et al. (2020). "Islanding-Aware Reconfiguration for Resilience Enhancement of Active Distribution Systems." IEEE Transactions on Power Delivery, 35(3), 1375-1385.

- Song, Z, et al. (2020). "Mitigating DG-Induced Voltage Fluctuations through Network Reconfiguration." IET Generation, Transmission & Distribution, 14(10), 1954-1964.
- Liu, H., et al. (2020). "Decision-Making under Uncertainty for EV Parking Lots with Hydrogen Storage." Energy Conversion and Management, 210, 112697.
- Lu, R., et al. (2020). "Intelligent Load and EV Charging Scheduling for Cost Reduction." Applied Energy, 267, 115032.
- Korčič, M., et al. (1995). "Reconfiguration of Distribution Networks: A Graph Theory Approach." Electric Power Systems Research, 35(2), 97-103.
- Liu, Y., et al. (2016). "A Survey of Optimization Methods for Distribution Network Reconfiguration." Renewable and Sustainable Energy Reviews, 59, 848-859.
- Shen, H., et al. (2019). "Advanced Algorithms for Service Restoration in Distribution Systems." IEEE Access, 7, 165482-165495.
-

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مروری بر روش‌های متالورژیکی حذف بور و فسفر در زنجیره تولید سیلیسیم گرید خورشیدی

مهسا نوروزی[۱]، حمید خرسند[۲]

[۱] دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران *m.norouzi@email.kntu.ac.ir*

[۲] دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران *hkhorsand@kntu.ac.ir*

چکیده

صنعت فوتوولتائیک برای پاسخ به تقاضای روزافزون انرژی پاک، نیازمند سیلیسیم با خلوص ۹۹/۹۹۹۹ درصد یا گرید خورشیدی است. در حالی که روش‌های شیمیایی مانند فرآیند زیمنس به دلیل هزینه‌های بالا و پیچیدگی، گزینه‌های مناسبی برای کشورهایی مانند ایران محسوب نمی‌شوند، روش‌های متالورژیکی با مصرف انرژی کمتر و سرمایه‌گذاری پایین‌تر راهکاری امیدوارکننده ارائه می‌دهند. با این حال حذف بور و فسفر به دلیل ضریب تفکیک بالا و ماهیت ترمودینامیکی خاص آن‌ها، چالش اصلی این مسیر است. این مقاله به بررسی جامع و دقیق مبانی ترمودینامیکی و سینتیکی روش‌های متالورژیکی مانند تصفیه با سرباره، تصفیه با حلال، تبخیر در خلأ و شستشوی اسیدی می‌پردازد. با تحلیل جدیدترین یافته‌های پژوهشی، نشان داده می‌شود که ترکیب هوشمندانه روش‌های مختلف، به ویژه تصفیه با سرباره‌های اکسیدی و آلیاژهای آلومینیوم-سیلیسیم، می‌تواند غلظت بور را به زیر ۰/۳ $ppmw$ و فسفر را به زیر ۰/۱ $ppmw$ کاهش دهد و مسیر تولید سیلیسیم گرید خورشیدی را در ایران هموار سازد.

واژه‌هاي كليدي

حذف بور، حذف فسفر، تصفیه با سرباره، تصفیه با حلال، تبخیر در خلأ.

۱. کلیات و اهمیت موضوع


۱/۱. انرژی خورشیدی و فناوری فوتوولتائیک (Photovoltaic)

در دهه‌های اخیر، افزایش بی‌سابقه مصرف انرژی و نگرانی‌های فزاینده زیست‌محیطی ناشی از سوخت‌های فسیلی جهان را به سمت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر سوق داده است. در این میان، انرژی خورشیدی به دلیل فراوانی، پایداری و پتانسیل بالای تبدیل به انرژی الکتریکی به عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین گزینه‌ها شناخته می‌شود (*Mukashev et al., 2014*). بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (*IEA*) (*2026*)، ظرفیت نصب‌شده جهانی سیستم‌های فوتوولتائیک تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۲۸۰۰ گیگاوات رسیده است که این رقم نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه این صنعت در دهه گذشته و نقش کلیدی آن در تأمین انرژی پاک جهانی است. این رشد چشمگیر، ناشی از کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کارایی سلول‌های خورشیدی است. پیش‌بینی می‌شود با ادامه روند کاهش قیمت و بهبود فناوری، انرژی خورشیدی بتواند سهم قابل‌توجهی از سبد انرژی جهان را به خود اختصاص دهد. فناوری فوتوولتائیک روشی مستقیم و پاک برای تبدیل نور خورشید به برق است و به عنوان یکی از کلیدی‌ترین فناوری‌های قرن بیست و یکم مطرح می‌باشد (*Xakalashe, 2011*).

۱/۲. سلول خورشیدی سیلیسیمی

یک سلول خورشیدی در ساده‌ترین تعریف، یک دیود اتصال *p-n* است که براساس اثر فوتوولتائیک عمل می‌کند. این پدیده که اولین بار توسط الکساندر بکرل (*Alexander Becquerel*) در سال ۱۸۳۹ مشاهده شد، شامل سه فرآیند اساسی است: تولید جفت الکترون–حفره بر اثر جذب فوتون‌های نور، جدایش این حامل‌های بار توسط میدان الکتریکی داخلی ناحیه اتصال و جمع‌آوری آن‌ها در ترمینال‌های سلول برای تولید جریان الکتریکی (*Guerra et al., 2018*).


به عبارت دقیق‌تر یک نیمه‌هادی نوع *n* دارای الکترون‌های آزاد فراوان و یک نیمه‌هادی نوع *p* دارای حفره‌های آزاد فراوان است. با اتصال این دو، الکترون‌ها از سمت *n* به سمت *p* و حفره‌ها از سمت *p* به سمت *n* نفوذ می‌کنند. این حرکت، یک میدان الکتریکی داخلی در ناحیه اتصال ایجاد می‌کند. هنگامی که فوتون‌های نور خورشید با انرژی بیشتر از باند گپ (*band gap*) سیلیسیم که ۱٫۱۲ الکترون‌ولت است، به سلول برخورد می‌کند، یک الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش برانگیخته شده و یک جفت الکترون–حفره تولید می‌شود. این جفت‌های تولید شده توسط میدان الکتریکی ناحیه اتصال از هم جدا شده و به ترتیب به سمت الکترودهای منفی و مثبت هدایت می‌شوند. در نهایت، با اتصال یک مدار خارجی جریان الکتریکی برقرار می‌شود (شکل ۱).



شکل ۱. شماتیکی از عملکرد یک سلول خورشیدی و اصل اثر فوتوولتائیک؛ *a*) نمای ۳ بعدی و *b*) نمای مقطعی (برگرفته از *Guerra et al.,2018*)

با این حال، عملکرد سلول خورشیدی به شدت تحت تأثیر عیوب و ناخالصی‌های موجود در ساختار بلوری سیلیسیم قرار می‌گیرد. ناخالصی‌ها و عیوب شبکه به عنوان مراکز بازترکیبی (*Recombination Centers*) برای حامل‌های اقلیت (اکثراً الکترون‌ها در سیلیسیم نوع *p*) عمل می‌کنند. فرآیند بازترکیبی که عمدتاً از نوع شاکلی-رید-هال (*SRH*) است، باعث می‌شود که الکترون‌ها و حفره‌های تولید شده پیش از آن که به الکترودها برسند، یکدیگر را خنثی کرده و انرژی خود را به صورت گرما یا فوتون از دست بدهند. این پدیده طول عمر حامل‌های اقلیت را کاهش داده و بازده تبدیل انرژی سلول خورشیدی را به شدت پایین می‌آورد (*Guerra et al., 2018*).

تحقیقات گسترده‌ای توسط *Xakalashe* و همکاران (*2012*) نشان داده است که حتی مقادیر بسیار جزئی از ناخالصی‌های فلزی مانند آهن، تیتانیوم و کروم می‌توانند بازده سلول را به شدت کاهش دهند. شکل ۲ تأثیر غلظت ناخالصی‌های فلزی مختلف را بر عملکرد سلول‌های خورشیدی سیلیسیمی نشان می‌دهد و اهمیت حیاتی خلوص سیلیسیم را آشکار می‌سازد. برای مثال غلظت آهن بیش از ۰٫۱ *ppmw* در سلول نهایی می‌تواند بازده را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.



شکل ۲. تأثیر ناخالصی‌های فلزی بر بازده سلول خورشیدی (*Xakalashe et al., 2012*)

۳٫۱. سیلیسیم گرید خورشیدی (SoG-Si)

با توجه به تأثیر مخرب ناخالصی‌ها، سیلیسیم مصرفی در سلول‌های خورشیدی موسوم به سیلیسیم گرید خورشیدی یا *Solar-grade silicon* که به اختصار *SoG-Si* بیان می‌شود، باید خلوصی در حدود ۹۹٫۹۹۹۹ درصد (*6N*) داشته باشد. این بدان معناست که مجموع ناخالصی‌ها نباید از ۱ *ppmw* تجاوز کند (*Xakalashe et al., 2012*). در مقابل، سیلیسیم گرید متالورژیکی یا *Metallurgical-grade silicon* که به اختصار *MG-Si* بیان می‌شود، از احیای کوارتز در کوره‌های قوس الکتریکی تولید می‌شود. این نوع سیلیسیم تنها ۹۸ الی ۹۹٫۵ درصد خلوص دارد و حاوی ناخالصی‌های متعددی مانند آهن، آلومینیوم، کلسیم، تیتانیوم، کربن و به ویژه بور و فسفر است (جدول ۱) (*Chigondo, 2017*).

جدول ۱. آنالیز شیمیایی معمول سیلیسیم در گریدهای مختلف (برگرفته از Xakalashe et al., 2012)

عنصر	سیلیسیم گرید متالورژیکی (*ppm*)	سیلیسیم گرید خورشیدی (*ppm*)
آهن	۲۰۰۰-۳۰۰۰	کمتر از ۰٫۳
آلومینیوم	۱۵۰۰-۴۰۰۰	کمتر از ۰٫۱
کلسیم	۵۰۰-۶۰۰	کمتر از ۰٫۱
بور	۴۰-۸۰	کمتر از ۰٫۳
فسفر	۲۰-۵۰	کمتر از ۰٫۱
کربن	۶۰۰	کمتر از ۳

اکسیژن	۳۰۰۰	کمتر از ۱۰
تیتانیوم	۱۶۰-۲۰۰	کمتر از ۰/۰۱

۱/۴. روش‌های تولید سیلیسیم گرید خورشیدی

روش‌های اصلی تولید سیلیسیم با خلوص بالا به دو دسته‌ی کلی شیمیایی و متالورژیکی تقسیم می‌شوند.

روش‌های شیمیایی که معروف‌ترین آن‌ها فرآیند زیمنس است، با تبدیل سیلیسیم به ترکیبات هیدروژن‌دار فرار مانند تری‌کلروسیلان ($SiHCl_3$) و سپس تقطیر و احیای مجدد، به خلوص بسیار بالایی (تا *11N*) دست می‌یابند (*Chigondo, 2017*). واکنش اصلی در این فرآیند به صورت زیر است:

(۱)

$$SiHCl_3 + H_2 \rightarrow Si + 3HCl$$

با وجود خلوص بسیار بالا، روش‌های شیمیایی با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. این روش‌ها دارای مشکلاتی مانند مصرف انرژی بسیار بالا (بیش از ۱۰۰ کیلووات‌ساعت بر کیلوگرم سیلیسیم (*Bye & Ceccaroli, 2014*)، سرمایه‌گذاری اولیه زیاد، پیچیدگی فرآیند، ایجاد مواد سمی و خورنده مانند کلروسیلان‌ها و اسید کلریدریک و انحصاری بودن دانش فنی هستند. با توجه به این محدودیت‌ها، به ویژه تحریم‌های فناوری، روش‌های شیمیایی گزینه مناسبی برای تولید سیلیسیم گرید خورشیدی در ایران به نظر نمی‌رسند.

در مقابل، روش‌های متالورژیکی که شامل تصفیه سیلیسیم مذاب با استفاده از تکنیک‌های فیزیکی و شیمیایی بدون تبدیل کامل آن به فاز گاز است، می‌توانند راه‌حلی مقرون‌به‌صرفه و قابل بومی‌سازی ارائه دهند. از مزایای این روش‌ها می‌توان به مصرف انرژی بسیار کمتر (حدود ۲۰ تا ۳۰ کیلووات‌وات ساعت بر کیلوگرم سیلیسیم (*Pizzini, 2010*)، سرمایه‌گذاری اولیه پایین‌تر، تجهیزات ساده‌تر و در دسترس‌تر اشاره کرد. بنابراین مسیر متالورژیکی به عنوان بهترین و عملی‌ترین گزینه برای تولید سیلیسیم گرید خورشیدی در ایران مطرح است.

۱/۵. چالش اصلی روش متالورژیکی: بور و فسفر

با وجود مزایای متعدد روش متالورژیکی، این روش با یک مانع بزرگ یعنی حذف ناخالصی‌های بور و فسفر روبه‌رو است.

بور ضریب تفکیک بالایی در سیلیسیم دارد. این یعنی در حین انجماد بور تمایل زیادی به ماندن در فاز جامد دارد و با روش‌های متداول انجماد جهت‌دار به سختی از سیلیسیم جدا می‌شود. همچنین فشار بخار بور بسیار پایین است، بنابراین تبخیر آن در خلأ نیز کارایی چندانی ندارد (*Chen et al., 2019*).

فسفر نیز ضریب تفکیک نسبتاً بالایی دارد و مانند بور به سختی با انجماد جهت‌دار حذف می‌شود. اگرچه فشار بخار فسفر بالا است و تبخیر در خلأ برای آن مؤثر است اما دستیابی به خلوص زیر ۰/۱ *ppmw* نیازمند بهینه‌سازی دقیق شرایط فرآیند است (*Zhang et al., 2017*).

وجود این دو ناخالصی حتی در حد چند *ppm* باعث کاهش شدید بازده سلول خورشیدی می‌شود. به عنوان مثال بور با اکسیژن تشکیل کمپلکس *B-O* می‌دهد که باعث تخریب ناشی از نور یا *Light Induced Degradation* (*LID*) در سلول‌های خورشیدی می‌شود (*Pizzini, 2010*). بنابراین توسعه و بهینه‌سازی روش‌های متالورژیکی برای حذف مؤثر بور و فسفر یک ضرورت اساسی و گام کلیدی در مسیر تولید سیلیسیم گرید خورشیدی به شمار می‌رود.

۲. مبانی ترمودینامیکی و سینتیکی حذف ناخالصی‌ها

برای درک عمیق‌تر روش‌های حذف ناخالصی‌ها آشنایی با مفاهیم ترمودینامیک و سینتیک این واکنش‌ها ضروری است.

۲/۱. ضریب تفکیک (Segregation coefficient)

ضریب تفکیک (k) که به صورت نسبت غلظت یک ناخالصی در فاز جامد به غلظت آن در فاز مایع تعریف می‌شود، مهم‌ترین پارامتر در فرآیندهای انجماد است (رابطه ۲). هرچه این ضریب به یک نزدیک‌تر باشد، ناخالصی کمتری در حین انجماد از فاز جامد دفع می‌شود و حذف آن دشوارتر است.

(۲)

$$k_0 = \frac{C_s}{C_l}$$

که در آن C_s غلظت ناخالصی در جامد و C_l غلظت آن در مایع است. برای بور ضریب تفکیک ۰/۸ و برای فسفر معادل ۰/۳۵ است. این مقادیر بالا، دلیل اصلی ناکارآمدی انجماد جهت‌دار در حذف این دو عنصر است. در مقابل ضریب تفکیک اکثر فلزات سنگین مانند آهن و تیتانیوم بسیار کوچک و به ترتیب معادل 6.4×10^{-6} و 2.0×10^{-6} است و به راحتی در طی انجماد حذف می‌شوند (*Chen et al., 2019*).

۲/۲. فشار بخار و تئوری تبخیر در خلأ


تبخیر در خلأ بر اساس اختلاف فشار بخار عناصر در دمای بالا عمل می‌کند. فشار بخار یک عنصر با استفاده از رابطه کلازیوس-کلاپیرون محاسبه می‌شود. نرخ تبخیر یک عنصر از سطح مذاب نیز توسط معادله هرتز-لانگمویر (رابطه ۳) توصیف می‌شود.

(۳)

$$\omega_i = 4.37 \times 10^{-3} p_i \sqrt{\frac{M_i}{T}}$$

که در آن ω_i نرخ تبخیر، p_i فشار بخار، M_i جرم اتمی و T دمای مذاب است (*Zhang et al., 2017*).

همانطور که در شکل ۳ مشاهده می‌شود، فشار بخار فسفر در دمای عملیاتی حدود ۱۸۰۰ کلوین به مراتب بیشتر از فشار بخار سیلیسیم است. این اختلاف مبنای ترمودینامیکی حذف فسفر از طریق تبخیر در خلأ را فراهم می‌کند. برای مثال در دمای ۱۸۲۳ کلوین، فشار بخار فسفر حدود 10^5 برابر فشار بخار سیلیسیم است. در مقابل، فشار بخار بور در این دما کمتر از سیلیسیم است که نشان می‌دهد تبخیر مستقیم روش مناسبی برای حذف بور نیست و باید از روش‌های شیمیایی برای تبدیل بور به ترکیبات فرار استفاده کرد.



شکل ۳. فشار بخار استاندارد عناصر مختلف در سیلیسیم (برگرفته از *Lei et al., 2022*)

۳. روش‌های متالورژیکی حذف بور

همانطور که اشاره شد به دلیل ضریب تفکیک بالا و فشار بخار پایین بور، حذف آن نیازمند روش‌های شیمیایی و متالورژیکی خاصی است.

۳/۱. تصفیه سرباره‌ای (Slag Refining)

تصفیه با سرباره مؤثرترین و رایج‌ترین روش متالورژیکی برای حذف بور از سیلیسیم مذاب در مقیاس صنعتی است (*Chen et al., 2019*). این روش توسط شرکت‌های پیشرو مانند *Elkem* در نروژ به کار گرفته شده است.

در این روش بور موجود در سیلیسیم توسط یک سرباره اکسیدی که معمولا بر پایه $CaO - SiO_2$، اکسید شده و به صورت اکسید بور ($BO_{1.5}$) در فاز سرباره جذب می‌شود. واکنش اصلی در فصل مشترک سیلیسیم مذاب و سرباره رخ می‌دهد:

(۴)


$$B_{(l)} + \frac{3}{4}SiO_{2(l)} = BO_{1.5(l)} + \frac{3}{4}Si_{(l)}$$

کارایی این فرآیند با ضریب توزیع بور (L_B) سنجیده می‌شود که نسبت غلظت بور در سرباره به غلظت آن در سیلیسیم در حالت تعادل است:

(۵)

$$L_B = \frac{[B]_{slag}}{[B]_{Si}}$$

هرچه L_B بزرگ‌تر باشد حذف بور مؤثرتر است. مکانیسم واکنش در شکل ۴ به تصویر کشیده شده است. این فرآیند شامل ۵ مرحله است: انتقال بور از توده سیلیسیم به لایه مرزی، انتشار در لایه مرزی، واکنش اکسایش در فصل مشترک، انتشار اکسید بور در لایه مرزی سرباره و در نهایت انتقال به توده سرباره (*Chen et al., 2019*).



شکل ۴. مکانیسم واکنش حذف بور با استفاده از سرباره $CaO-SiO_2$ (برگرفته از *Chen et al., 2019*)

سیستم سرباره‌ای پایه $CaO-SiO_2$ است. تحقیقات گسترده‌ای برای افزایش L_B با افزودن اجزای دیگر به سرباره انجام شده است. نتایج را می‌توان در جدول ۲ مشاهده کرد.

جدول ۲. خلاصه نتایج حذف بور با سیستم‌های سرباره‌ای مختلف (برگرفته از *Chen et al., 2019* و *Lei et al., 2022*)


سیستم سرباره	شرایط عملیاتی	L_B
$CaO-SiO_2$	*R=0.55-1.21, 1823K*	$L_B=5.5$
$CaO-SiO_2-Na_2O$	*1873K, 1h*	$30 \rightarrow 4.5$ *ppmw*
$CaO-SiO_2-K_2CO_3$	*1823K, 6h*	$22 \rightarrow 1.8$ *ppmw*
$CaO-SiO_2-CaCl_2$	*1723K, 0.5h*	$148 \rightarrow 21$ *ppmw*
$CaO-SiO_2-CaCl_2$	با تزریق *Ar-O_2*	$14.7 \rightarrow 1.94$ *ppmw*

افزودن موادی مانند Na_2O و K_2CO_3 با افزایش قلیائیت سرباره، باعث افزایش L_B می‌شود. همچنین استفاده از $CaCl_2$ در سرباره با تشکیل گونه‌های فرار مانند $BOCl$، راندمان حذف بور را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد (*Lei et al., 2022*). به عنوان مثال در سیستم $CaO - SiO_2 - CaCl_2$، با تزریق گاز آرگون و اکسیژن، راندمان حذف بور به بیش از ۹۶ درصد رسیده است.

۲٫۳. تصفیه با حلال (Solvent Refining)

تصفیه با حلال یک روش نوین و کم‌دما برای حذف بور است که بر اساس تبلور مجدد سیلیسیم از یک حلال فلزی مانند آلومینیوم، قلع، مس و آهن، در دمایی پایین‌تر از نقطه ذوب سیلیسیم عمل می‌کند (*Lei et al., 2022*).

در یک سیستم آلومینیوم-سیلیسیم، سیلیسیم ناخالص در حلال آلومینیوم حل شده و سپس با سرد کردن آرام، کریستال‌های سیلیسیم خالص‌تر از مذاب جدا می‌شوند. مزیت اصلی این روش کاهش چشمگیر ضریب تفکیک بور در دماهای پایین است. به عنوان مثال ضریب تفکیک بور در سیستم آلومینیوم-سیلیسیم می‌تواند به ۰٫۲۲ در دمای ۱۲۷۳ کلوین کاهش یابد، در حالی که این مقدار در سیلیسیم خالص ۰٫۸ بود (*Chen et al., 2019*). برای افزایش کارایی حذف بور می‌توان عناصر دیگری با تمایل شیمیایی بالا به بور مانند تیتانیوم، زیرکونیوم و هافنیم به مذاب آلومینیوم-سیلیسیم اضافه کرد. این عناصر با بور واکنش داده و ترکیبات بورید بسیار پایدار و نامحلول مانند TiB_2 و ZrB_2 را تشکیل می‌دهند. این ترکیبات در مذاب باقی‌مانده و از کریستال‌های سیلیسیم جدا می‌شوند. تحقیقات نشان داده است که افزودن ۵۷۵ *ppm* تیتانیوم به حلال آلومینیوم-سیلیسیم، غلظت بور را از ۲۹۵ *ppmw* به ۱۲ *ppmw* کاهش داده است (*Lei et al., 2022*). همچنین استفاده از زیرکونیوم و هافنیم به دلیل تمایل بیشتر به بور نتایج بهتری نسبت به تیتانیوم نشان داده‌اند و می‌توانند بور را به زیر ۱ *ppmw* برسانند (*Lei et al., 2022*).



شکل ۵. مکانیزم جدایش مغناطیسی سیلیسیم از سیستم آلومینیوم-سیلیسیم (برگرفته از *Lei et al., 2022*)

با این حال یکی از چالش‌های اساسی در تصفیه با حلال، جدایش مؤثر کریستال‌های سیلیسیم تصفیه شده از مذاب حلال است. به دلیل چگالی نزدیک سیلیسیم و آلومینیوم، جدایش ثقلی به تنهایی کارایی لازم را ندارد. برای رفع این مشکل از نیروی الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. این نیرو باعث می‌شود که کریستال‌های سیلیسیم که رسانایی الکتریکی کمتری دارند در جهت مخالف نیرو (به سمت بالا یا مرکز) حرکت کرده و از مذاب آلومینیوم که رسانایی بالاتری دارد، جدا شوند. این روش جدایش مؤثر و پیوسته جامد از مذاب را امکان‌پذیر می‌سازد و یکی از کلیدهای موفقیت صنعتی‌سازی فرآیند تصفیه با حلال به شمار می‌رود (شکل ۵).

علاوه بر آلومینیوم، حلال‌های دیگری مانند سیلیسیم-قلع با ضریب تفکیک بور ۰٫۰۳۸ در دمای ۱۵۰۰ کلوین و سیلیسیم-آهن نیز مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. اما سیستم آلومینیوم-سیلیسیم به دلیل هزینه کمتر، در دسترس بودن و کارایی بالاتر محبوب‌ترین گزینه است (*Lei et al., 2022*).

۳٫۳. تصفیه با تزریق گاز (Gas Injection)


در این روش گازهای اکسیدکننده مانند H_2، O_2، یا مخلوط $H_2 - H_2O$ درون سیلیسیم مذاب دمیده می‌شوند. این گازها با بور واکنش داده و ترکیبات فرار بور مانند HBO و BOH را تشکیل می‌دهند که به راحتی از سطح مذاب خارج می‌شوند (*Hoseinpur et al., 2022*).

مکانیسم واکنش اصلی به صورت زیر است:

(۶)

$$B + H_2O \rightleftharpoons HBO_{(g)} + \frac{1}{2}H_2$$

مهم‌ترین مزیت این روش نسبت به تصفیه با سرباره این است که در آن تعادل ترمودینامیکی برقرار نمی‌شود و بور به طور پیوسته حذف می‌گردد. بنابراین این روش پتانسیل بالایی برای رسیدن به خلوص بسیار بالا (مقدار ناخالصی زیر ۰٫۱ *ppmw*) دارد. تحقیقات نشان داده است که استفاده از گاز H_2 حاوی ۳ تا ۴ درصد بخار آب، بهترین نرخ حذف بور را فراهم می‌کند (*Hoseinpur et al., 2022*). با این حال یکی از چالش‌های این روش تشکیل لایه اکسیدی SiO_2 روی سطح مذاب است که می‌تواند سینتیک واکنش را کند کند. شکل ۶ تأثیر نوع بوته (گرافیتی مقابل آلومینایی) را بر مکانیسم حذف بور نشان می‌دهد.



شکل ۶. تصویری از فرآیند تصفیه با گاز در بوته‌های کوارتزی/آلومینایی (سمت چپ) و گرافیتی (سمت راست) (برگرفته از *Hoseinpur et al., 2022*)

۴. روش‌های متالورژیکی حذف فسفر

همانطور که گفته شد، فسفر مشابه بور، دارای ضریب تفکیک نسبتاً بالا است و به سختی با روش انجماد جهت‌دار حذف می‌شود. با این حال، فشار بخار بالای فسفر حذف آن را از طریق روش‌های مبتنی بر تبخیر ممکن می‌سازد.

۴/۱. تبخیر در خلأ (Vacuum Evaporation)

تبخیر در خلأ اصلی‌ترین و مؤثرترین روش متالورژیکی برای حذف فسفر از سیلیسیم مذاب است (*Zhang et al., 2017* و *Zhong et al., 2025*).

همانطور که در شکل ۳ مشاهده شد، فشار بخار فسفر به مراتب بیشتر از سیلیسیم است. با اعمال خلأ این فرآیند به طور قابل توجهی تسریع می‌گردد. بر اساس تحقیقات *Xakalashe (2011)* در غلظت‌های کمتر از ۵۰ *ppmw* فسفر که در محدوده سیلیسیم گرید متالورژیکی است، گونه غالب در فاز گاز، فسفر تک اتمی (P) است تا فسفر دو اتمی (P_2). واکنش تبخیر را می‌توان به صورت زیر نوشت:

(۷)

$$P_{(in\ Si)} \rightleftharpoons P_{(g)}$$


سینتیک حذف فسفر از سیلیسیم مذاب، از یک معادله درجه یک تبعیت می‌کند (رابطه ۸):

(۸)

$$ln\left(\frac{[P]_0}{[P]_t}\right) = k_P \left(\frac{A}{V}\right) t$$

که در آن $[P]_0$ و $[P]_t$ غلظت‌های اولیه و در زمان t، k_P ضریب انتقال جرم کلی، A سطح مذاب و V حجم مذاب است (*Xakalashe, 2011*). تحقیقات تجربی نشان داده است که دما و فشار مهم‌ترین پارامترهای مؤثر بر نرخ حذف فسفر هستند. با افزایش دما و کاهش فشار نرخ حذف به شدت افزایش می‌یابد. در یک مطالعه، با افزایش دما از ۱۷۷۳ کلوین به ۱۸۷۳ کلوین، ضریب انتقال جرم از 2.5×10^{-6} به 8.4×10^{-6} متر بر ثانیه افزایش یافته

است (*Xakalashe, 2011*). همچنین با کاهش فشار از ۱۰۰ پاسکال به ۱ پاسکال، راندمان حذف فسفر به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر می‌شود. شکل ۷ تأثیر دما و زمان را بر غلظت باقی‌مانده فسفر نشان می‌دهد.



شکل ۷. تأثیر دما و زمان بر غلظت فسفر در طی تبخیر در خلأ (برگرفته از *Xakalashe, 2011*)

تحقیقات نشان داده است که حضور آهن تا غلظت ۵۰۰۰ *ppmw* تأثیر قابل توجهی بر نرخ حذف فسفر ندارد (*Xakalashe, 2011*). این نکته مهم است زیرا آهن یکی از ناخالصی‌های اصلی در سیلیسیم گرید متالورژیکی است. به عنوان مثال در یک مجموعه آزمایش، غلظت فسفر از حدود ۱۵ *ppmw* به کمتر از ۱٫۵ *ppmw* در دمای ۱۸۷۳ کلوین و زمان ۷۲۰۰ ثانیه کاهش یافت و این روند برای نمونه‌های با و بدون آهن مشابه بود.

۲٫۴. شستشوی اسیدی (Acid Leaching) با کمک آلیاژسازی

شستشوی اسیدی به تنهایی روش مؤثری برای حذف فسفر نیست اما در ترکیب با آلیاژسازی با عناصر قلیایی خاکی مانند کلسیم و باریم می‌تواند بسیار کارآمد باشد (*Fredericci et al., 2018*).

با افزودن کلسیم یا باریم به سیلیسیم مذاب این عناصر در مرزدانه‌ها با سیلیسیم ترکیب شده و فازهای سیلیسیدی مانند $CaSi_2$ و $BaSi_2$ را تشکیل می‌دهند. فسفر تمایل زیادی به این فازها دارد و در آن‌ها تغلیظ می‌شود (ترکیباتی مانند $Ca_3(PO_4)_2$). سپس با خردایش سیلیسیم و انجام شستشوی اسیدی این فازهای غنای از فسفر حل شده و از سیلیسیم جدا می‌شوند. واکنش‌های اصلی در فرآیند شستشو با آب، HCl و HF به شرح زیر است (*Fredericci et al., 2018*):

(۹)

$$BaSi_2 + 6H_2O \rightarrow Ba(OH)_2 + 2SiO_2 + 5H_2$$

(۱۰)

$$Ba(OH)_2 + 2HCl \rightarrow BaCl_2 + 2H_2O$$

(۱۱)


$$SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 + 2H_2O$$

با این روش، راندمان حذف فسفر می‌تواند تا بیش از ۸۰ درصد افزایش یابد (*Fredericci et al., 2018*).

۳٫۴. روش‌های ترکیبی

با توجه به اینکه روش‌های مجزا برای رسیدن به خلوص نهایی کافی نیستند، رویکردهای ترکیبی جدیدی توسعه یافته‌اند. یکی از این روش‌ها تصفیه همزمان با آلیاژ آهن-سیلیسیم و سرباره $SiO_2 - TiO_2 - CaO - CaF_2$ است (*Zhong et al., 2025*).

در این روش فسفر از طریق دو مکانیسم همزمان حذف می‌شود. در مکانیسم اول، اکسایش توسط سرباره انجام می‌شود. در این مکانیسم فسفر در فصل مشترک سیلیسیم و سرباره اکسید شده و به صورت فسفات کلسیم $(Ca_3(PO_4)_2)$ در فاز سرباره تثبیت می‌شود. مکانیسم دوم به صورت جذب در فازهای غنی از تیتانیوم صورت می‌گیرد. در این مکانیسم همزمان TiO_2 موجود در سرباره توسط سیلیسیم احیا شده و تیتانیوم وارد آلیاژ آهن-سیلیسیم می‌شود و فازهای سه‌تایی مانند $FeSi_2Ti$ و $TiSi_2$ را تشکیل می‌دهد. این فازها تمایل بالایی برای جذب فسفر دارند و آن را در ساختار خود محسوب می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد که با بهینه‌سازی ترکیب، مثلاً ۴۸ درصد CaO، ۳۲ درصد SiO_2، ۱۰ درصد TiO_2 و ۱۰ درصد CaF_2، می‌توان به راندمان حذف فسفر بیش از ۹۶ درصد دست یافت (*Zhong et al., 2025*). شکل ۸، غنی‌شدگی فسفر را در فازهای حاوی تیتانیوم نشان می‌دهد.



شکل ۸. نقشه‌برداری عنصری از آلیاژ آهن-سیلیسیم تصفیه‌شده با سرباره که توزیع و غنی‌شدگی فسفر را در فازهای حاوی تیتانیوم نشان می‌دهد (برگرفته از *Zhong et al., 2025*)

۵. تحلیل مقایسه‌ای و ارائه مسیر پیشنهادی

هر یک از این روش‌های معرفی شده دارای مزایا و معایب خاص خود هستند (جدول ۳). انتخاب و ترکیب مناسب آن‌ها کلید موفقیت در تولید سیلیسیم گرید خورشیدی است.

جدول ۳. مزایا و معایب روش‌های متالورژیکی حذف بور و فسفر

روش	مزایا	معایب
تصفیه با سرباره برای بور	کارایی بالا در حذف بور، قابلیت اجرا در مقیاس صنعتی	نیاز به سرباره با خلوص بالا، تولید پسماند سرباره، L_B محدود
تصفیه با حلال برای بور	حذف مؤثر بور در دمای پایین، امکان استفاده از افزودنی‌ها	نیاز به جدایش حلال از سیلیسیم، هزینه حلال، آلودگی مجدد حلال
تزریق گاز برای بور	سینتیک سریع، پتانسیل رسیدن به خلوص بسیار بالا	نیاز به گازهای خورنده، امکان تشکیل لایه اکسیدی روی مذاب
تبخیر در خلأ برای فسفر	روشی فیزیکی و پاک، حذف مؤثر فسفر، مناسب برای فسفر	مصرف انرژی بالا، نیاز به تجهیزات خلأ، تبخیر همزمان سیلیسیم
شستشوی اسیدی برای فسفر	ساده، کم‌هزینه، مکمل خوبی برای سایر روش‌ها	ناکارآمد برای فسفر محلول، نیاز به آلیاژسازی اولیه

با توجه به مطالب ارائه شده، یک مسیر صنعتی موفق برای تولید سیلیسیم گرید خورشیدی از سیلیسیم گرید متالورژیکی در ایران می‌تواند شامل یک توالی ۴ مرحله‌ای باشد. در مرحله اول، تصفیه با سرباره برای کاهش بور از حدود ۴۰ تا ۸۰ $ppmw$ به زیر ۵ $ppmw$ با استفاده از سرباره‌های اکسیدی بهینه مانند $CaO - SIO_2 - CaCl_2$؛ سپس تبخیر در خلأ برای کاهش فسفر از حدود ۲۰ تا ۵۰ $ppmw$ به زیر ۱ $ppmw$ در دمای حدود ۱۸۰۰ تا ۱۹۰۰ کلوین و فشار کمتر از ۱ پاسکال، در ادامه آلیاژسازی و شستشوی اسیدی برای حذف ناخالصی‌های فلزی باقی‌مانده و کاهش بیشتر بور و فسفر و در پایان انجماد جهت‌دار برای حذف فلزات سنگین و توزیع یکنواخت ناخالصی‌های باقی‌مانده در شمش، مسیری است که می‌تواند در ایران اجرا شده و جوابگو باشد.

۶. نتیجه‌گیری نهایی و پیشنهادات

با توجه به محدودیت‌های روش‌های شیمیایی و وجود زیرساخت‌های مناسب در صنایع فروآلیاژی ایران، روش‌های متالورژیکی مسیری مقرون‌به‌صرفه و امکان‌پذیر برای تولید سیلیسیم گرید خورشیدی ارائه می‌دهند. با این حال حذف بور و فسفر به عنوان دو چالش اصلی این مسیر، نیازمند به‌کارگیری هوشمندانه و ترکیبی از روش‌های مختلف است. بر اساس مرور جامع انجام شده می‌توان نتیجه گرفت که برای حذف بور، تصفیه با سرباره‌های اکسیدی به ویژه با افزودنی‌هایی مانند $CaCl_2$ و Na_2O و تصفیه با حلال با افزودنی‌هایی مانند تیتانیوم، زیرکونیم و هافنیم مؤثرترین روش‌ها هستند و می‌توانند بور را به زیر ۰٫۳ $ppmw$ برسانند. همچنین برای حذف فسفر تبخیر در خلأ یک روش کلیدی و کارآمد است که با بهینه‌سازی دما و فشار می‌تواند فسفر را به زیر ۰٫۱ $ppmw$ کاهش دهد. روش‌های ترکیبی مانند تصفیه همزمان با آلیاژ آهن-سیلیسیم و سرباره حاوی TiO_2 نیز نتایج بسیار امیدوارکننده‌ای نشان داده‌اند.

۱/۶. پیشنهادات برای تحقیقات آینده

1) بهینه‌سازی شرایط فرآیند: بررسی تأثیر دقیق دما، زمان، ترکیب سرباره و حلال و سرعت سرد کردن بر روی راندمان حذف ناخالصی‌ها.
2) توسعه روش‌های ترکیبی جدید: طراحی و آزمایش روش‌های ترکیبی که بتوانند همزمان بور و فسفر را با بالاترین راندمان حذف کنند.
3) مطالعه بر روی بازیافت مواد مصرفی: ارائه راهکارهایی برای بازیافت سرباره‌ها، حلال‌ها و اسیدهای مصرفی به منظور کاهش هزینه‌ها و اثرات زیست‌محیطی.
4) اجرای طرح‌های پایلوت: طراحی و ساخت یک خط پایلوت در مقیاس نیمه‌صنعتی برای شبیه‌سازی مسیر پیشنهادی و جمع‌آوری داده‌های عملیاتی برای طراحی واحد صنعتی نهایی.

منابع

Bye, G., & Ceccaroli, B. (2014). Solar grade silicon: Technology status and industrial trends. Solar Energy Materials & Solar Cells, 130, 634–646. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2014.06.007

Chen, H., Morita, K., Ma, X., Chen, Z., & Wang, Y. (2019). Boron removal for solar-grade silicon production by metallurgical route: A review. Solar Energy Materials and Solar Cells, 203, Article 110169. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2019.110169

Chigondo, F. (2018). From metallurgical-grade to solar-grade silicon: An overview. Silicon, 10(3), 789–798. https://doi.org/10.1007/s12633-016-9532-7

Guerra, N., et al. (2020). A concise review of the basic physical principles of solar cells and their technologies. Revista Científica, 1(1), 1–12.

Hoseinpur, A., Andersson, S., Müller, M., Tang, K., & Safarian, J. (2022). Boron removal from silicon melt by gas blowing technique. High Temperature Materials and Processes, 41(1), 69–91. https://doi.org/10.1515/htmp-2022-0011

Lei, Y., Ma, W., Lv, G., Wei, K., Li, S., & Morita, K. (2022). Recent progress in upgrading metallurgical-grade silicon to solar-grade silicon via pyrometallurgical routes. Metals, 12(5), 767. https://doi.org/10.3390/met12050767

Mukashev, B. N., Betekbaev, A. A., et al. (2014). Upgrading metallurgical grade silicon to solar grade silicon. Reports of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, 1, 5–19.

Pizzini, S. (2010). Towards solar grade silicon: Challenges and benefits for low cost photovoltaics. Solar Energy Materials and Solar Cells, 94(9), 1528–1533. https://doi.org/10.1016/j.solmat.2010.01.016

Xakalashe, B. S. (2011). Removal of Phosphorus from Silicon Melts by Vacuum Refining. NTNU Open. http://hdl.handle.net/11250/249460

Xakalashe, B. S., & Tangstad, M. (2015). Silicon processing: from quartz to crystalline silicon solar cells. ChemTech, 5(1), 2–7.

Zhang, C., Wei, K., Zheng, D., Ma, W., & Dai, Y. (2017). Phosphorus removal from upgraded metallurgical-grade silicon by vacuum directional solidification. Vacuum, 146, 159–163. https://doi.org/10.1016/j.vacuum.2017.08.037

Zhong, Y., Zhao, Q., & Li, J. (2025). Phosphorus Removal in Metallurgical-Grade Silicon via a Combined Approach of Si-Fe Solvent Refining and SiO2-TiO2-CaO-CaF2 Slag Refining. Metals, 15(6), 668. https://doi.org/10.3390/met15060668

Study on phosphorus removal from metallurgical grade silicon by barium slag treatment and leaching. (2022). Proceedings of the 10th International Symposium on High-Temperature Metallurgical Processing (pp. 1–6).Springer.

IEA (International Energy Agency). (2026). Global Energy Review 2026. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2026

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مطالعه تاثیر تیغه تلفاتی عرضی بر پارامترهای پراکندگی موجبر مستطیلی

محسن کلانتری (نویسنده مسئول)[1]

[1]استادیار گروه مهندسی برق، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

m.kalantari@scu.ac.ir

چکیده

این مقاله به بررسی چگونگی تغییرات پارامترهای پراکندگی برای یک موجبر حامل تیغه تلفاتی عرضی پرداخته است. در ابتدا ساختار مورد نظر توصیف شده و پس از آن تقسیم توان تابشی به بخش‌های مختلف و ارتباط بین این بخش‌ها بیان گردیده است. با بکارگیری تحلیل مدی، میدان‌های ایجاد شده در موجبر بر حسب مدهای قابل انتشار بسط داده شده‌اند. در گام بعدی شرایط مرزی در محل قرار گرفتن تیغه تلفاتی اعمال شده، و رابطه بین دامنه مدها در دو سوی ناپیوستگی مشخص می‌شوند. پس از آن مقدار توان‌های تابشی، انتقالی، انعکاسی، و جذب شده بر حسب دامنه مدهای تحریک شده در ساختار بیان، و با توجه به خاصیت پسیو بودن ساختار، ارتباط بین پارامترهای پراکندگی شرح داده شده است. این رابطه در قالب بررسی نحوه تاثیر ابعاد هندسی و تغییرات ضریب هدایت ماده تلفاتی بر میزان جذب، انعکاس و انتقال دنبال شده‌اند. ارزیابی روابط و بررسی‌های انجام شده از طریق شبیه‌سازی‌های ارائه شده مورد بررسی قرار گرفته‌اند. این شبیه‌سازی‌ها بر اساس روش المان محدود انجام شده، و نتایج آن بیانگر صحت روابط استخراج شده می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان دهنده خطایی در محدوده ۵% نسبت به مرجع مورد استفاده می‌باشد.

واژه‌هاي كليدي

ناپیوستگی تلفاتی عرضی، موجبر مستطیلی، پارامترهای پراکندگی، مدهای مرتبه بالاتر.

۱. مقدمه

استفاده از موجبر و ادوات موجبری از بخش‌های رایج مورد استفاده در سیستم‌های مایکروویوی می‌باشد. نقطه قوت این گونه ساختارها در حمل توان بالا، کمک به ساخت تشدید کننده‌های با ضریب کیفیت بالا، و ... می‌باشد. در محدوده فرکانس‌های مایکروویوی و موج میلیمتری، ساختار موجبر عمدتا به صورت یک لوله توخالی از هادی الکتریکی و با سطح مقطع یکنواخت می‌باشد. اگرچه سطح مقطع موجبر می‌تواند هر شکلی داشته باشد، ولی عمده موجبرها دارای سطح مقطع مستطیلی یا دایره‌ای هستند.

از ملزومات استفاده از موجبر در طراحی سیستم‌های مخابراتی بکارگیری انواع خم‌ها ، انواع مختلفی از گذارها ، انواع اتصالات ، مبدل مد ، و ... می‌باشد. جستجو در هر یک از ادوات نامبرده، نشان از ایجاد تغییرات هندسی در ساختار موجبر به منظور اصلاح رفتار ساختار در راستای تامین هدف مورد نظر می‌باشد. علاوه بر موارد یاد شده، استفاده از انواع میله‌ها و تیغه‌های هادی و دی‌الکتریک در[1] درون یک ساختار موجبری از دیگر[2] روش‌های رایج برای اصلاح رفتار ساختار می‌باشد. (*Chu, 2022 & ,Xie, Chen*) (*Hoft, 2022 & ,Bartlett, Bornemann*) (*Lee, Lee, Baek, Lee & ,Lee, 2024*). در همین راستا، ایجاد انواع روزنه و شکاف در دیواره‌های موجبر نیز از دیگر مصادیق استفاده از ناپیوستگی‌ها در ساختار موجبر می‌باشد. در کنار اعمال تغییر در ساختار موجبر، باید از ابزار یا روشی به منظور ارزیابی تغییر رفتار ساختار استفاده نمود. این ابزار معمولا یک شبیه‌ساز کامپیوتری مبتنی بر یک روش عددی می‌باشد. از متداولترین نرم‌افزارهای مورد استفاده می‌توان به *Ansys HFSS*، *CST*، *Comsol*، و ... اشاره نمود. شالوده هر یک از نرم‌افزارهای موجود یک روش عددی می‌باشد، که از جمله آنها می‌توان روش المان محدود ، روش تطبیق مد ، روش معادلات انتگرالی را نام برد.

از مقاله های پیشرو در زمینه ناپیوستگی در موجبرها می‌توان به (*Arndt, 1995 & Reiter*) و (*Wu, 1999 & MacPhie*) اشاره نمود. مقاله (*Arndt, 1995 & Reiter*) به تحلیل طیف وسیعی از ناپیوستگی‌های مختلف شامل انواع خم‌ها و اتصالات با کمک روش تطبیق مد پرداخته است. نویسندگان مقاله (*Wu, 1999 & MacPhie*) ابتدا یک ساختار پسیو را به بخش‌های مختلف تقسیم نموده، و با ترکیب دو روش المان محدود و تطبیق مد رفتار هر یک از بخش‌ها را تعیین نموده، و در نهایت می‌توانند رفتار کل ساختار را بدست آورند.

در ادامه نیز برخی از جدیدترین مقالات منتشر شده با موضوع مورد اشاره آورده شده است. در مقاله (*Chu, 2022 & ,Xie, Chen*) یک دیپلکسر قابل تنظیم طراحی شده است. در این طراحی از تشدیدکننده‌هایی استفاده شده است که حاوی دو میله می‌باشند. این میله‌ها به عنوان ناپیوستگی در درون این تشدید کننده‌های موجبری محسوب می‌شوند. مشابه مورد قبل، در (*Hoft, 2022 & ,Bartlett, Bornemann*) نیز یک دیپلکسر با پلاریزاسیون دوگانه برای دو باند فرکانسی طراحی شده است. در قسمت دیگری از همین مرجع، نویسندگان بر طراحی یک فیلتر متمرکز شده‌اند. روش طراحی فیلتر نیز بر مبنای بکارگیری از محفظه‌های تشدید متعدد و اتصال آنها به کمک ایجاد روزنه در دیواره‌های محفظه‌ها انجام شده است. روزنه‌ها به منظور تزویج سیگنال استفاده شده، و در اینجا نوعی ناپیوستگی محسوب می‌شوند. مرجع (*Lee, Lee, Baek, Lee & ,Lee, 2024*) به شرح و توضیح طراحی یک فیلتر موجبری پرداخته است. طراحی این فیلتر با رویکرد مداری انجام شده، و اصلاح رفتار موجبر در بخش‌های مختلف با کمک ناپیوستگی از نوع کاهش ابعاد موجبر (تغییر پلکانی) انجام شده است. هدف مشابهی[3] در مرجع (*Xu, 2025 & ,Fèng, Zhang, Niu, Fan*) پیگیری شده، و نویسندگان مقاله از تحریک یک مد خاص به منظور ایجاد صفر انتقال استفاده نموده‌اند. طراحی فیلتر میانگذر توسط (*Aparicio, Jimenez,*

---

[1] FEM
[2] Mode Matching
[3] Integral Equation
[4] Diplexer
[5] Step-change
[6] Bend
[7] Transition
[8] Connection
[9] Mode converter
[10] Post
[11] Diaphragm

Pereira, & Melcon, 2025) صورت گرفته است. برای طراحی این فیلتر نویسندگان مقاله از چندین رزوناتور حلقوی مکمل شکافدار (تشدیدکننده‌های حلقه شکسته مکمل) در امتداد موجبر استفاده نموده‌اند. تنظیم پاسخ فرکانسی ساختار با کمک میله‌هایی با ارتفاع متغیر انجام شده است. مشابه این مرجع، طراحی یک فیلتر میانگذر دیگر در (*Yang, 2024 & ,Chen, Xue, Shi, Qin*) توضیح داده شده است. باز هم وجود نوعی ناپیوستگی و تغییر پارامترهای آن موجب تنظیم پاسخ فرکانسی نهایی فیلتر خواهد شد.


مقاله (*Paran, 2017 & Kalantari Meybodi*) از تحلیل مدی برای آنالیز ساختار موجبر مستطیلی حاوی یک تیغه عرضی استفاده نموده، و با روش ارائه شده پاسخ فرکانسی یک فیلتر میانگذر تعیین شده است. ساختار فیلتر میانگذر مورد بحث متشکل از تیغه‌هایی است با عرض‌های مختلف، که در فواصل مشخصی از یکدیگر در امتداد موجبر نسبت به هم قرار گرفته‌اند. مرجع (*Kalantari, 2024*) از روش موجود در مقاله قبل به منظور مطالعه تاثیر پارامترهای هندسی تیغه بر رفتار موجبر استفاده نموده است. مقاله (کلانتری, ۱۴۰۴) نیز به بررسی رفتار مدهای مرتبه بالای تحریک شده در ساختار موجبر مستطیلی حاوی تیغه عرضی پرداخته است.

همانگونه که مشهود است، امروزه بحث تحلیل و طراحی انواع ادوات موجبری در زمره موارد مورد مطالعه محققان بوده، و دستاوردهای جدید در این زمینه در مجلات مختلف انتشار می‌یابد. آنچه در ادامه مورد بررسی واقع شده است عبارت است از تحلیل یک تیغه تلفاتی که به صورت عمود بر راستای یک موجبر مستطیلی قرار گرفته است. برای تحلیل این ساختار تحلیل مدی بکار گرفته شده، و رابطه بین مدهای انتشاری تعیین شده است. پسیو بودن ساختار مورد بحث، به تعیین محدودیت‌های حاکم بر مدهای تحریک شده در ساختار منجر می‌شود. این محدودیت‌ها به صورت تعیین مکان هندسی پارامترهای پراکندگی در صفحه Γ (نمودار اسمیت) بیان شده‌اند. این موارد در بخش دوم مقاله آمده است. در بخش سوم شبیه‌سازی ساختارهای مختلفی ارائه شده است که در راستای ارزیابی محدودیت‌های بدست آمده می‌باشد. جمع‌بندی نتایج شبیه‌سازی‌ها در بخش نتیجه‌گیری بیان شده است. پایان بخش مقاله نیز ارائه مراجع، و پیوست‌ها می‌باشد.

۲. بیان مسئله و روابط حاکم

همان گونه که در بخش قبل شرح داده شد، ساختار مورد بحث یک موجبر مستطیلی حاوی یک تیغه تلفاتی است. نمایش چنین ساختاری در شکل ۱ آورده شده است، جاییکه تیغه مورد نظر محیط درون موجبر را به ۲ قسمت تقسیم کرده است؛ ناحیه I در سمت چپ ناپیوستگی، و ناحیه II در سمت راست ناپیوستگی. ناپیوستگی به صورت یک تیغه نازک است که به صورت عمود در امتداد انتشار موج (توان) قرار گرفته است. نازک بودن تیغه به این معنای است که ضخامت تیغه (t) در مقایسه با طول موج (λ) بسیار کوچک است ($t << \lambda$). در ادامه محدوده فرکانسی منطبق بر ناحیه فرکانسی مد غالب در نظر گرفته شده است. این بدان معنی است که فقط مد غالب در موجبر منتشر شده، و سایر مدهای تحریک شده به صورت امواج میرا ظاهر می‌شوند.

[4] CSRR [7]



شکل ۱. تیغه ناپیوستگی از جنس دی‌الکتریک با اتلاف که به صورت عرضی در موجبر مستطیلی قرار گرفته است (الف) نمای جانبی، (ب) نمای روبرو.

در شکل ۱، منبع تولید توان در سمت چپ ساختار بوده، و موج تابشی در جهت z+ انتشار می‌یابد. فرض کنید توان حمل شده توسط این موج برابر P_i باشد (توان تابشی). در محل ناپیوستگی بخشی از این توان وارد ناحیه *II* شده (P_t)، و موج انتقالی را تشکیل می‌دهد. این موج به صورت یک موج انتشاری در راستای z+ و در ناحیه *II* ظاهر می‌شود. بخشی از توان تابشی از محل ناپیوستگی در جهت منبع تولید توان منتشر می‌شود. این توان را با P_r مشخص کرده، و توسط موج بازگشتی در جهت z– در نظر گرفته خواهد شد. باقیمانده توان تابشی توسط تیغه تلفاتی جذب می‌شود (P_a). رابطه ۱ ارتباط بین این چهار کمیت را مشخص می کند.

$$P_i = P_r + P_t + P_a$$

ناپیوستگی موجود در ساختار همچنین موجب تحریک مدهای مرتبه بالاتر، به صورت محلی و در اطراف تیغه تلفاتی می‌شود (*Pozar, 2011*). از اینرو میدان‌های الکتریکی تشکیل شده در اطراف ناپیوستگی را می‌توان به صورت ترکیب خطی از مدهای تحریک شده در موجبر بیان نمود (*Pozar, 2011*).

$$E_y^i = A_{10}\sin\left(\frac{\pi}{a}x\right)\exp(-j\beta_{10}^I z)$$

$$E_y^r = \sum_{m=1}^{\infty} a_{m0}\sin\left(m\frac{\pi}{a}x\right)\exp(j\beta_{m0}^I z)$$

$$E_y^t = \sum_{m=1}^{\infty} b_{m0}\sin\left(m\frac{\pi}{a}x\right)\exp(-j\beta_{m0}^{II} z)$$

در این رابطه E_y^i ، E_y^r و E_y^t به ترتیب بیانگر میدان الکتریکی موج تابشی، موج انعکاسی، و موج انتقالی می‌باشند. عبارت *sin* تغییرات عرضی میدان‌های تشکیل شده را مشخص می‌کند، و عبارت نمایی *exp* نشان دهنده جهت انتشار هر یک از این میدان‌ها می‌باشد. ضرایب β_{m0} بیانگر ثابت فاز بوده، و مقدار آن از رابطه (۳) به دست می‌آید.

$$\beta_{m0} = \sqrt{\omega^2 \mu\varepsilon - \left(m\frac{\pi}{a}\right)^2} \qquad Z_{m0} = \frac{\omega\mu}{\beta_{m0}}$$

در رابطه (۳) کمیت‌های ω، ε، و μ به ترتیب بیانگر فرکانس زاویه‌ای، گذردهی الکتریکی محیط و نفوذپذیری مغناطیسی محیط می‌باشند. باید دقت نمود با توجه به اینکه ناپیوستگی مفروض در امتداد محور y یکنواخت است (فاقد تغییرات در امتداد محور y)، فقط مدهای TE_{m0} درون موجبر این ساختار تحریک می‌شوند (*Pozar, 2011*). مطابق رابطه (۲)، میدان الکتریکی مدهای تحریک شده در جهت y می‌باشد. در رابطه (۲) ضرایب a_{m0} و b_{m0} مجهول بوده، و حل مسئله منجر به یافتن این ضرایب می‌شود. تعیین این ضرایب به کمک اعمال شرایط مرزی در محل ناپیوستگی انجام می‌شود. این شرایط مرزی عبارتند از؛

$$E_y^I = E_y^{II} \qquad H_x^I = \begin{cases} H_x^{II} - \sigma t E_y^I & on\, R \\ H_x^{II} & on\, R^c \end{cases}$$

$$E_y^I = E_y^i + E_y^r \qquad E_y^{II} = E_y^t$$

$$H_x^I = H_x^i + H_x^r \qquad H_x^{II} = H_x^t$$

بخش اول این رابطه بیانگر پیوستگی میدان الکتریکی مماسی در موقع عبور از صفحه عرضی موجبر در محل ناپیوستگی می‌باشد (پیوست ۱). بخش دوم بیانگر پیوستگی مولفه عرضی میدان مغناطیسی در پنجره ایجاد شده در سطح مقطع عرضی (R)، و ناپیوستگی میدان مغناطیسی مماسی در دو سوی ناپیوستگی (R^c) است. مقدار ناپیوستگی برابر با جریان ایجاد شده در تیغه تلفاتی است. مقدار این جریان به ضخامت تیغه (t) و ضریب هدایت آن (σ) بستگی دارد ($\sigma t E_y^I$).

پیوستگی میدان الکتریکی مماسی در محل تیغه تلفاتی منجر به تشکیل رابطه‌ای بین ضرایب موجود در بسط میدان‌های الکتریکی می‌شود (*Kalantari & Meybodi, 2017*) (*Kalantari, 2024*).

$$E_y^I\big|_{z=0} = E_y^{II}\big|_{z=0} \rightarrow \sum_{m=1}^{\infty}\{a_{m0} + A_{10}\delta_{m1}\}\sin\left(m\frac{\pi}{a}x\right) = \sum_{m=1}^{\infty} b_{m0}\sin\left(m\frac{\pi}{a}x\right)$$

$$\rightarrow \qquad b_{m0} = a_{m0} + A_{10}\delta_{m1}$$

اکنون می‌توان رابطه (۱) را بر حسب دامنه مدها بازنویسی نمود.


$$P_i = P_r + P_t + P_a \quad \rightarrow \quad \frac{|A_{10}|^2}{Z_{10}^I} = \frac{|a_{10}|^2}{Z_{10}^I} + \frac{|b_{10}|^2}{Z_{10}^{II}} + P_a$$

$$P_a = \frac{1}{2}\iiint_V \sigma \left|\overrightarrow{E^I}\right|^2 dv = \frac{1}{2}\sigma t \iint_R \left|\overrightarrow{E^I}\right|^2 ds$$

کمیت‌های Z_{10}^I و Z_{10}^{II} بیانگر امپدانس مشخصه موجبر برای نواحی I و II هستند که نحوه محاسبه انها در رابطه (۳) مشخص شده است. مطابق این رابطه، توان تابشی، انعکاسی و انتقالی فقط به دامنه مد غالب وابسته بوده، ولی دامنه کلیه مدهای تحریک شده در میزان توان تلفاتی نقش تعیین کننده‌ای دارند، رابطه (۷). نکته مهم این است که تساوی دوم در محاسبه P_a بر اساس نازک بودن تیغه، و در نتیجه یکنواختی میدان‌های ایجاد شده در تیغه بدست آمده است (پیوست ۱). در رابطه (۷) مقدار توان جذب شده (P_a) با توجه به ساختار شکل ۱ ساده شده، و به وضوح تاثیر دامنه کلیه مدهای تحریک شده در محل ناپیوستگی مشخص است.

$$P_a = \frac{1}{2}\sigma t b \int_0^w \left[\sum_{m=1}^{\infty} (b_{m0})^2 \sin^2(m\frac{\pi}{a}x)\right] dx = \frac{1}{2}\sigma t b \sum_{m=1}^{\infty}\left[(b_{m0})^2 \left\{\int_0^w \sin^2(m\frac{\pi}{a}x)dx\right\}\right]$$

نکته با اهمیت دیگر که در تعیین تغییرات پارامترهای پراکندگی نقش دارد، پسیو بودن ساختار است. این ویژگی به معنای آن است که کلیه کمیت‌ها در رابطه (۱) نامنفی می‌باشند. از آنجا که ساختار فقط با توان P_i تحریک شده است، بنابراین هیچ یک از توان‌های P_r، P_t، و P_a نمی‌توانند بزرگتر از توان تابشی (P_i) باشند، ($0 \le P_r, P_t, P_a \le P_i$). از اینرو تغییرات این کمیت‌ها محدود به بخشی از یک صفحه می‌باشد که در شکل ۲ مشخص شده است.



شکل ۲. صفحه توصیف شده توسط رابطه (۱)، محدوده تغییرات P_r، P_t، و P_a پس از لحاظ کردن پسیو بودن ساختار.

نقطه A در شکل ۲ بیانگر یک ساختار منعکس کننده است، جاییکه کلیه توان تابشی به ساختار از سطح ساختار منعکس شده ($P_r= P_i$)، و سهم توان انتقالی و جذب شده صفر است ($P_t= P_a= 0$). نقطه C بیانگر یک ساختار جاذب است، جاییکه کلیه توان تابشی توسط ساختار جذب شده ($P_a= P_i$)، و سهم توان انعکاسی و انتقالی صفر است ($P_t= P_r= 0$). نقطه B نیز مربوط به زمانی است که ساختار کل توان تابشی را از خود عبور داده ($P_t= P_i$)، و هیچ توانی را جذب یا منعکس ننماید ($P_r= P_a= 0$).

اگر ساختار شکل ۱ را به صورت یک ساختار ۲ پورتی در نظر بگیریم، تعریف پارامترهای پراکندگی به صورت رابطه (۸) خواهد بود (*Pozar, 2011*)، و ارتباط بین آنها در ساختار مورد نظر توسط رابطه (۱) مشخص می‌شود.

$$s_{11}=\frac{a_{10}/\sqrt{Z_{10}^{I}}}{A_{10}/\sqrt{Z_{10}^{I}}}=\frac{a_{10}}{A_{10}} \qquad s_{21}=\frac{b_{10}/\sqrt{Z_{10}^{II}}}{A_{10}/\sqrt{Z_{10}^{I}}}=\sqrt{\frac{Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II}}}\left(\frac{a_{10}+A_{10}}{A_{10}}\right)=\sqrt{\frac{Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II}}}\left(1+s_{11}\right)$$

$$P_i=P_r+P_t+P_a \quad\rightarrow\quad 1=\left|s_{11}\right|^2+\left|s_{21}\right|^2+\frac{P_a}{P_i}$$

با در نظر گرفتن وابستگی کمیت‌های s_{11} و s_{21} طبق رابطه (۸)، رابطه (۹) حاصل خواهد شد (پیوست ۲).


$$\left|s_{11}\right|^2+\left|s_{21}\right|^2+\frac{P_a}{P_i}=1 \quad\rightarrow\quad \left|s_{11}\right|^2+\frac{Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II}}\left|1+s_{11}\right|^2+\frac{P_a}{P_i}=1$$

$$\rightarrow\quad \left[\mathrm{Re}(s_{11})+\frac{Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II}+Z_{10}^{I}}\right]^2+\left[\mathrm{Im}(s_{11})\right]^2=\left(\frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II}+Z_{10}^{I}}\right)\left\{\frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II}+Z_{10}^{I}}-\frac{P_a}{P_i}\right\}$$

رابطه (۹) محدوده تغییرات کمیت s_{11} را در صفحه مختلط Γ یا نمودار اسمیت مشخص می‌کند[8]. رابطه (۹) دایره‌ای را مشخص[4] می‌کند که مرکز آن ثابت بوده، ولی مقدار شعاع آن وابسته به توان جذب شده (P_a) است. اگر امپدانس مشخصه دو ناحیه I و II یکسان باشد ($Z_{10}^{II}=Z_{10}^{I}$)، رابطه (۹) توصیف کننده دایره‌ای است به مرکزیت $(0.5,0)$ و شعاع $\sqrt{\frac{1}{4}-\frac{P_a}{2P_i}}$ در صفحه Γ. به ازاء $P_a= P_i/2$، محدوده تغییرات s_{11} منطبق بر دایره‌ای به شعاع صفر (یک نقطه) خواهد بود. این نقطه همان مرکز دایره یا نقطه $(0.5,0)$ است. به ازاء $P_a= 0$ شعاع دایره مورد نظر 0.5 خواهد بود، و محدوده تغییرات s_{11} واقع بر دایره‌ای به مرکزیت $(0.5,0)$ و شعاع 0.5 خواهد بود. این حالت مربوط به زمانی است که تیغه هادی جای تیغه تلفاتی را اشغال کرده باشد ($\sigma\rightarrow\infty$) . شکل ۳ محدوده تغیرات s_{11} درون صفحه Γ را به صورت خاکستری رنگ نمایش می‌دهد. نتایج ارائه شده در (*Kalantari*

[4] Γ-plane [8] [4] Smith chart [9]

Paran, 2017 & Meybodi) موید این مطلب است. مشابه s_{11}، تغییرات s_{21} برای این ساختار نیز محدود به یک دایره خواهد بود، رابطه (۸). این دایره در سمت راست نمودار اسمیت قرار می‌گیرد.




شکل ۳. محدوده تغییرات پارامتر s_{11} در صفحه Γ (نمودار اسمیت) برای موجبر مستطیلی حاوی تیغه تلفاتی عرضی (ناحیه خاکستری رنگ).

قبلا اشاره شد که مقدار کمیت P_a نامنفی بوده و حداکثر مقدار آن برابر P_i خواهد بود (شکل ۲). از طرف دیگر کمترین مقدار شعاع دایره در رابطه (۹) صفر است. بنابراین؛

$$\frac{1}{4}-\frac{P_a}{2P_i}\geq 0 \;\rightarrow\; \frac{P_a}{2P_i}\leq\frac{1}{4} \;\rightarrow\; P_a\leq\frac{P_i}{2}$$

رابطه (۱۰) بیانگر این موضوع است که حداکثر مقدار P_a برای ساختار مورد نظر برابر نصف توان تابشی به ساختار (P_i) خواهد بود. این مقدار یک کران بالا برای P_a بوده، و محدوده تغییرات این کمیت به صورت $0 \leq P_a \leq P_i/2$ خواهد بود. با در نظر گرفتن محدودیت جدید برای P_a، شکل ۲ به صورت شکل ۴ اصلاح خواهد شد.



شکل ۴. تصحیح محدوده توصیف شده در شکل ۲، صفحه توصیف شده توسط رابطه (۱)، محدوده تغییرات هر یک از این کمیت‌ها پس از لحاظ کردن پسیو بودن ساختار و لحاظ کردن محدودیت رابطه (۱۰).

از عوامل تاثیر گذار در تعیین مقدار پارامترهای پراکندگی می‌توان به ابعاد و موقعیت تیغه (پارامترهای هندسی ناپیوستگی)، تغییرات ضریب هدایت تیغه و فرکانس اشاره کرد. تاثیر ضریب هدایت را می‌توان با بررسی دو مورد $\sigma = 0$ و $\sigma \to \infty$ مورد ارزیابی قرار داد. هنگامیکه تیغه مورد بررسی یک تیغه بدون اتلاف باشد ($\sigma = 0$)، میدان‌های الکترومغناطیسی در محل قرار گیری تیغه پیوسته هستند. پیوستگی میدان الکتریکی و مغناطیسی از رابطه (۴) و با لحاظ کردن مقدار صفر برای σ مشخص است. در این حالت، وجود تیغه نازک بی‌اتلاف تقریبا نقشی در جذب یا انعکاس توان ندارد. در این حالت مقدار s_{11} از رابطه (۱۱) بدست می آید.

$$\sigma = 0 \quad \rightarrow \quad s_{11} = \frac{Z_{10}^{II} - Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^{I}}$$

$$\sigma \to \infty \quad \rightarrow \quad \left[\mathrm{Re}(s_{11}) + \frac{Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^{I}} \right]^2 + \left[\mathrm{Im}(s_{11}) \right]^2 = \left(\frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^{I}} \right)^2$$

در حالتی که $\sigma \to \infty$، می‌توان تیغه تلفاتی را با یک تیغه هادی جایگزین نمود. در این حالت s_{11} نقطه‌ای روی دایره‌ای است که در رابطه (۱۱) مشخص شده است (*Kalantari, 2024*) (*Paran, 2017 & Kalantari Meybodi*) (کلانتری, ۱۴۰۴). باید توجه کرد که در این حالت میدان الکتریکی مماسی در محل تیغه صفر بوده، و توان جذب شده توسط تیغه صفر خواهد بود. پس رابطه دوم در (۱۱) همان رابطه (۹) است زمانیکه $P_a = 0$ باشد. محل دقیق s_{11} روی دایره به ابعاد و موقعیت تیغه درون موجبر (پارامترهای هندسی تیغه) و فرکانس بستگی دارد.

جهت بررسی تاثیر پارامترهای هندسی در ساختار مورد نظر (شکل ۱) می‌توان تغییرات پارامتر s_{11} را نسبت به تغییر عرض تیغه (w) مورد بررسی قرار داد. مشابه حالت قبل، می‌توان این بررسی را به دو حالت حدی $w = 0\ mm$ و $w = a$ محدود کرد. به ازاء $w = 0\ mm$، ساختار مورد نظر به موجبری

بدون هیچ گونه ناپیوستگی تبدیل می‌شود. در این حالت مقدار s_{11} از رابطه (۱۲) بدست می‌آید. این مقدار منطبق بر حالتی است که در رابطه (۱۱) به ازاء $\sigma = 0$ مشخص شده است.

$$w = 0\ mm \quad \rightarrow \quad s_{11,A} = \frac{Z_{10}^{II} - Z_{10}^{I}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^{I}}$$


$$w = a \quad \rightarrow \quad s_{11,B} = \frac{Z_{in} - Z_{10}^{I}}{Z_{in} + Z_{10}^{I}} \quad , \quad Z_{in} = \frac{Z_{10}^{II}}{1 + \frac{1}{4}\sigma a b t Z_{10}^{II}}$$

حالت دوم ($w = a$) مربوط به زمانی است که کل سطح مقطع موجبر با یک لایه نازک از ماده تلفاتی پوشانده شده باشد. در پیوست ۳ نحوه محاسبه Z_{in} مشخص شده است. در موقعی که $\sigma = 0$ باشد، آنگاه $Z_{in} = Z_{10}^{II}$ و نقطه $s_{11,B}$ بر نقطه $s_{11,A}$ منطبق می‌شود. این نقطه همان نقطه‌ای است که در رابطه (۱۱) نیز مشخص شده است. زمانیکه $\sigma \rightarrow \infty$، مقدار $Z_{in} \rightarrow 0$ و در نتیجه نقطه $s_{11,B}$ به سمت نقطه -1 حرکت می‌کند. این نقطه نقطه‌ای از دایره‌ای می‌باشد که در رابطه (۱۱) مشخص است.

این دو حالت نحوه حرکت s_{11} در موقع تغییر عرض تیغه را نمایش می‌دهد؛ افزایش w از 0 تا a موجب حرکت s_{11} از نقطه $s_{11,A}$ به نقطه $s_{11,B}$ می‌شود. حرکت از نقطه ای در سمت راست ($s_{11,A}$) به سمت نقطه‌ای در سمت چپ صفحه ($s_{11,B}$) در جهت خلاف حرکت عقربه‌های ساعت.

۳. شبیه‌سازی و ارائه نتایج

در این قسمت نتایج شبیه‌سازی ساختارهای مختلف به کمک روش المان محدود (*FEM*) ارائه شده است. در کنار ارائه این نتایج، آنالیز حساسیت ساختار نیز آورده شده است، تا خواننده درک بهتری از روندهای شرح داده شده در بخش قبلی بدست آورد. ساختار نخست یک موجبر *WR62* حاوی یک تیغه تلفاتی می‌باشد. ابعاد موجبر مورد نظر $15.8\ mm \times 7.9\ mm$ بوده ($a = 15.8\ mm$ و $b = 7.9\ mm$)، و ارتفاع تیغه با ارتفاع موجبر یکسان می‌باشد (شکل ۱). فرکانس قطع موجبر مورد بحث $9.49\ GHz$ است. عرض و ضخامت تیغه تلفاتی به ترتیب برابر $4\ mm$ و $10\ \mu m$ بوده ($w = 4\ mm$ و $t = 10\ \mu m$)، و ضریب هدایت آن برابر $70000\ S/m$ فرض شده است ($\sigma = 7 \times 10^4\ S/m$). مشابه انچه در شکل ۱ آمده است، تیغه مورد نظر به دیواره‌های جانبی موجبر متصل است. شکل ۵ منحنی تغییرات فرکانسی ضریب انعکاسی این ساختار را نشان می‌دهد.




شکل ۵. محدوده تغییرات فرکانسی پارامتر s_{11} و s_{21} برای موجبر *WR62* حاوی تیغه تلفاتی ($w = 4\ mm$).

جهت ارزیابی روش بکار گرفته شده، جدول ۱ حاوی مقدار راکتانس معادل ساختار می‌باشد که با مقادیر موجود در (*Marcuvitz, 1986*) مقایسه شده است.

جدول ۱. مقدار راکتانس معادل برای ساختار شکل ۵.

عرض تیغه (mm)	4	6	8	9
راکتانس معادل (Ω) (Marcuvitz, 1986)	722.9	253.9	89.6	50.1
راکتانس معادل (Ω)	684.5	240	85.75	47.57
خطای نسبی (%)	5.31	5.47	4.3	5.05

ردیف چهارم جدول بالا بیانگر میزان اختلافی در حد ۵% بین مقادیر شبیه‌سازی با مقادیر موجود در مرجع می‌باشد. مقادیر ارائه شده در مرجع مورد استفاده برای تیغه‌های هادی می‌باشد. ضریب هدایت ماده مورد نظر ($7\times10^4 S/m$) در مقایسه با فلزاتی همچون مس با ضریب هدایت $5.8\times10^7 S/m$ بسیار کوچکتر است. بخش عمده‌ای از انحراف و خطای محاسبه شده در جدول بالا ناشی از این اختلاف می‌باشد. ساختار دوم جهت بررسی تاثیر تغییرات ضریب هدایت تیغه تلفاتی در مکان هندسی ضریب انعکاس (s_{11}) و ضریب انتقال (s_{21}) در صفحه Γ انجام شده، و نتایج آن در ادامه آمده است. ساختار متشکل از یک موجبر *WR62* حامل تیغه تلفاتی در میانه سطح مقطع عرضی موجبر است (شکل ۶). عرض و ضخامت تیغه برابر *4 mm* و *10 μm* در نظر گرفته شده و فرکانس کار برابر *12 GHz* می‌باشد ($w = 4\ mm$ و $t = 10\ \mu m$).



شکل ۶. مکان هندسی تغییرات ضرایب انعکاس و انتقال برای موجبر *WR62* حاوی تیغه تلفاتی به ازاء ضرایب هدایت مختلف برای تیغه (*freq. = 12 GHz* و *w = 4 mm*)، نقاط درون دایره ضرایب انعکاس (s_{11})، و نقاط سمت راست صفحه ضرایب انتقال (s_{21}) را مشخص می‌کنند.

همانگونه که دیده می‌شود، کلیه نقاط بدست آمده برای s_{11} درون دایره مشخص شده طبق رابطه (۹) قرار گرفته‌اند. با توجه به شکل بالا، کاهش ضریب هدایت تیغه موجب حرکت ضریب انعکاس و انتقال به ترتیب به سمت نقاط *0* و *1+* خواهد شد. در مقابل، افزایش ضریب هدایت تیغه تلفاتی موجب جابجایی پارامترهای s_{11} و s_{21} به سمت چپ صفحه می‌شود. مقادیر انتخاب شده برای ضرایب هدایت در این شبیه‌سازی بر اساس ماده سیلیکون می‌باشد. تزریق درصد مختلفی از ناخالصی موجب تغییر ضریب هدایت سیلیکون می‌شود. در جدول ۲ مقادیر ضرایب انعکاس و انتقال ($|s_{11}|$ و $|s_{21}|$)، و نسبت P_a/P_i به تفکیک ضریب هدایت (σ) مشخص شده است. مقادیر $|s_{11}|$، $|s_{21}|$ بر اساس نتایج شبیه‌سازی، و مقدار P_a/P_i به کمک رابطه (۸) محاسبه شده است.

جدول ۲. مقادیر ضرایب انعکاس و انتقال و نسبت P_a/P_i برای ساختار شکل ۶ (*freq. = 12 GHz*).

σ (S/m)	74	370	740	3700	7400
$\|s_{11}\|$	0.1	0.35	0.52	0.82	0.89
$\|s_{21}\|$	0.9	0.65	0.49	0.24	0.21
P_a/P_i	0.18	0.445	0.49	0.27	0.164

ردیف چهارم جدول بالا موید این مطلب است که بیشینه توان جذب شده توسط تیغه تلفاتی (P_{a-max}) به اندازه نیمی از توان تابشی به ساختار می‌باشد (*50%*) که در مورد ساختار مورد نظر به ازاء $\sigma = 740\ S/m$ اتفاق می‌افتد.

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله تغییر رفتار یک موجبر مستطیلی با لحاظ نمودن یک تیغه تلفاتی عرضی در درون موجبر مورد مطالعه قرار گرفته است. بکارگیری تحلیل مدی منجر به تعیین رابطه‌ای بین دامنه مدهای تحریک شده در دو سوی ناپیوستگی می‌شود. با توجه به اینکه ساختار مورد بحث یک ساختار پسیو است، می‌توان رابطه‌ای را لحاظ نمود که در آن توان تابشی بین توان‌های انعکاسی، انتقالی و جذب شده توسط ناپیوستگی تقسیم شده‌اند. همین رابطه منجر به تعیین یک محدوده برای هر یک از ضرایب انعکاس و انتقال در صفحه Γ می‌شود. بررسی بیشتر منجر به تعیین یک کران بالا برای توان جذب شده توسط تیغه تلفاتی خواهد شد. در ادامه تاثیرات ضریب هدایت و ابعاد تیغه بر جابجایی ضرایب انعکاسی و انتقالی ساختار در صفحه Γ مورد بحث قرار گرفته، و حالت‌های حدی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. شبیه‌سازی‌های ارائه شده در مقاله موید نتایج بدست امده از روابط می‌باشد.

تقدیر و تشکر

این کار با پشتیبانی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده است (شماره پژوهانه *SCU.EE1404.73363*).

نویسنده از خانم دکتر حاجی پور فهادان در آماده سازی این مقاله تشکر می‌نماید.

منابع

ک‌لانتری, محسن (۱۴۰۴). تعیین کران بالا برای مدهای تحریک شده در یک موجبر مستطیلی حاوی تیغه هادی عرضی. هفتمین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در مهندسی برق، کامپیوتر و صنایع (ص. ۱-۸). اسفراین: مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین.

Aparicio, A., Jimenez, J., Pereira, F *&* ,.Melcon, A .(2025) .Design of Rectangular Waveguide Bandpass Filters With Transmission Zeros Using High-Qu Complementary Split-Ring Resonators With Irises .*IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 73(2)* 1073-1084.

Bartlett, C., Bornemann, J *&* ,.Hoft, M .(2022) .Improved TM dual-mode filters with reduced fabrication complexity . *IEEE Journal of Microwaves, 3(1),* 60-69.

Chen, J.-X., Xue, Y., Shi, X., Qin, W *&* ,.Yang, Y.-J .(2024) .Analysis and Design of Compact Ridge Waveguide Bandpass Filter and Filtering Balun With Improved Upper Stopband Performance .*IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 73(3),* 3977-3986. doi:10.1109/TMTT.2024.3509865

Feng, Y., Zhang, B., Niu, Z., Fan, Y *&* ,.Xu, K.-D .(2025) .A Compact W-Band Waveguide Lowpass Filter With Sharp Cutoff Skirt and Wide Stopband .*IEEE Microwave and Wireless Technology Letters, 35(7),* 949-952. doi:10.1109/LMWT.2025.3556847

Kalantari Meybodi, M *&* ,.Paran, K .(2017) .Straightforward analysis of the effect of any H-plane inductive diaphragm in waveguide .*IET Microwaves, Antennas & Propagation, 11(5),* 577-583.

Kalantari, M .(2024) .Effect of Geometrical Parameters of H-Plane Conductive Diaphragm on the Behavior of a Rectangular Waveguide .*Modeling and Simulation in Electrical and Electronics Engineering, 4(2),* 1-7.

Lee, S., Lee, J., Baek, D., Lee, P &,.Lee, J .(2024) .Practical Circuit-Based Design Approach for Waveguide Lowpass Filter With Extremely Steep Skirt Response .*IEEE Access, 12*, 35512-35520.

MacPhie, R &,.Wu, K.-L .(1999) .A full-wave modal analysis of arbitrarily shaped waveguide discontinuities using the finite plane-wave series expansion .*IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 47(2)*, 232-237.

Marcuvitz, N .(1986) .*Waveguide Handbook* .The Institution of Engineering and Technology.


Pozar, D .(2011) .*Microwave Engineering* .John wiley & sons.

Reiter, J &,.Arndt, F .(1995) .Rigorous analysis of arbitrarily shaped H- and E-plane discontinuities in rectangular waveguides by a full-wave boundary contour mode-matching method .*IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 43(3)*, 796-801.

Xie, Y., Chen, F.-C &,.Chu, Q.-X .(2022) .Tunable cavity filter and diplexer using in-line dual-post resonators .*IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques, 70(6)*, 3188-3199. doi:10.1109/TMTT.2022.3163420

پیوست ۱:

هرگاه ضخامت لایه تلفاتی (t) در مقایسه با طول موج انتشاری در محیط بسیار کوچکتر باشد، می‌توان از تغییرات میدان‌های الکترومغناطیسی تشکیل شده در محیط صرفه نظر نموده، و میدان را یک میدان یکنواخت فرض نمود.



شکل ۷. شکل بزرگ شده از نمای جانبی ساختار شکل ۱ (الف).

شرایط مرزی برای میدان الکتریکی مماسی در مرز سمت چپ عبارت است از؛

$$E_y^I = E_y^d \qquad and \qquad H_x^I = H_x^d$$

همچنین شرایط مرزی برای میدان الکتریکی مماسی در مرز سمت راست به صورت زیر می‌باشد؛

$$E_y^{II} = E_y^d \qquad and \qquad H_x^{II} = H_x^d$$

در نهایت

$$E_y^I = \begin{cases} E_y^d = E_y^{II} & on\ R \\ E_y^{II} & on\ R^c \end{cases} = E_y^{II}$$

رابطه (۱۵) بیانگر پیوستگی مولفه مماسی میدان الکتریکی در عبور از لایه تلفاتی ساختار است.

پیوست ۲

مطابق رابطه (۸)؛

$$P_i = P_r + P_t + P_a \quad \rightarrow \quad 1 = |s_{11}|^2 + \frac{Z_{10}^I}{Z_{10}^{II}}|1 + s_{11}|^2 + \frac{P_a}{P_i}$$

بازنویسی رابطه بالا بر حسب بخش‌های حقیقی و موهومی ضریب انعکاس به رابطه (۱۷) منجر خواهد شد.

$$1 = [\mathrm{Re}(s_{11})]^2 + [\mathrm{Im}(s_{11})]^2 + \frac{Z_{10}^I}{Z_{10}^{II}}\left\{[\mathrm{Re}(s_{11})]^2 + 2\,\mathrm{Re}(s_{11}) + 1 + [\mathrm{Im}(s_{11})]^2\right\} + \frac{P_a}{P_i}$$

$$\rightarrow \quad [Z_{10}^{II} - Z_{10}^I] = [Z_{10}^{II} + Z_{10}^I]\left\{[\mathrm{Re}(s_{11})]^2 + [\mathrm{Im}(s_{11})]^2\right\} + 2Z_{10}^I\,\mathrm{Re}(s_{11}) + Z_{10}^{II}\frac{P_a}{P_i}$$

$$\rightarrow \quad \frac{Z_{10}^{II} - Z_{10}^I}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I} = \left\{[\mathrm{Re}(s_{11})]^2 + [\mathrm{Im}(s_{11})]^2\right\} + \frac{2Z_{10}^I}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I}\mathrm{Re}(s_{11}) + \frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I}\frac{P_a}{P_i}$$

$$\rightarrow \quad \left\{[\mathrm{Re}(s_{11})] + \frac{Z_{10}^I}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I}\right\}^2 + [\mathrm{Im}(s_{11})]^2 = \left(\frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I}\right)\left\{\frac{Z_{10}^{II}}{Z_{10}^{II} + Z_{10}^I} - \frac{P_a}{P_i}\right\}$$

رابطه نهایی بیانگر دایره‌ای به مرکزیت $\left(-Z_{10}^I \big/ Z_{10}^I + Z_{10}^{II}, 0\right)$ می‌باشد. شعاع این دایره تابعی از مقدار توان جذب شده توسط ساختار (P_a) می‌باشد.

پیوست ۳

هرگاه ناپیوستگی به صورت لایه‌ای باشد که کل سطح مقطع موجبر را پوشانده است (شکل ۱ به ازاء $w = a$)، بجز مد غالب هیچ مد مرتبه بالاتری در ساختار تحریک نمی‌شود. پس طبق رابطه (۵)؛

$$b_{10} = a_{10} + A_{10} \qquad and \qquad b_{m0} = a_{m0} = 0 \quad m \geq 2 \qquad (۱۸$$

همچنین از روابط (۶) و (۷) نتیجه می‌شود که؛

$$\left.\begin{aligned} P_i &= P_r + P_t + P_a \\ P_a &= \frac{1}{4}\sigma\, t\, a\, b \left|b_{10}\right|^2 \end{aligned}\right\} \rightarrow \frac{\left|A_{10}\right|^2}{Z_{10}^{I}} = \frac{\left|a_{10}\right|^2}{Z_{10}^{I}} + \frac{\left|b_{10}\right|^2}{Z_{10}^{II}} + \frac{1}{4}\sigma\, t\, a\, b \left|b_{10}\right|^2$$

$$\rightarrow \quad \frac{\left|A_{10}\right|^2}{Z_{10}^{I}} = \frac{\left|a_{10}\right|^2}{Z_{10}^{I}} + \left|b_{10}\right|^2 \left(\frac{1}{Z_{10}^{II}} + \frac{1}{4}\sigma\, t\, a\, b \right)$$

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسي اثرات جفت دمش- مکش بر عملکرد آیرودینامیکي ایرفویل مورفینگ با لبه فرار انعطاف‌پذیربه کمک دینامیک سیالات محاسباتي

میلاد فرشادفر[۱]، سید ابوالفضل حجازی کوه کمری[۲]، میریوسف هاشمی[۳*]

۱- دانشجوی دکتری مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران،
milad.farshadfar77@gmail.com
۲- کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران،
abolfazlhejazi8@gmail.com
۳- دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران، m.y.hashemi@azaruniv.ac.ir

چکیده

با کنترل جریان و کاهش جدایش آن در زوایه‌های حمله بالا براي ایرفویل‌هاي مورفینگ، بهبود عملکرد آیرودینامیکي ایرفویل محقق مي‌گردد. امروزه محققان با استفاده از روش‌هاي مختلفي نظیر تغییرات هندسي و ایجاد حالت مورفینگ و یا استفاده از جت فعال در این راستا اقدام مي‌کنند. در پژوهش حاضر، شبیه‌سازي جریان حول ایرفویل توسط نرم‌افزار فلوئنت انجام شد که در آن جریان هوا به صورت پایا و گاز ایده‌آل در نظر گرفته شد. همچنین، براي شبیه‌سازي جریان آشفته از روش $k-\omega$ *SST* استفاده گردید. در تحقیق حاضر، تاثیر جت فعال بر عملکرد آیرودینامیکي ایرفویل *CFJ* مورفینگ مبتني بر *NACA2412* در شرایط آشفتگي پرداخته شد. نیروي لیفت ایرفویل در زاویه‌هاي ۲ تا ۱۴ درجه و سه ضریب دمش- مکش براي حالات مختلف ایرفویل با و بدون مورفینگ، داراي جت فعال مورد بررسي قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان دادند که با افزایش مقدار ضریب دمش- مکش از ۰/۰۸ به ۰/۱۶ در زاویه حمله ۶ درجه ضریب لیفت روند صعودي دارد. زیرا با افزایش جت دمش-مکش بصورت همزمان سبب بهبود جریان و به تاخیر افتادن جدایش جریان در اطراف ایرفویل مي‌شود. در حالت ایرفویل داراي جت فعال بدون مورفینگ، با افزایش مقدار ضریب

دمش- مکش مقدار ضریب پسا افزایش مي‌یابد. با افزایش ضریب مکش- دمش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، توزیع فشار و توزیع سرعت یکنواختي در اطراف ایرفویل بهبود یافته و توزیع یکنواختي از فشار در اطراف آن ایجاد مي‌شود. روند تغییرات ضریب پسا براي ایرفویل داراي مورفینگ با افزایش زاویه حمله از ۴ تا ۱۴ براي هر سه ضریب دمش- مکش (۰/۰۴، ۰/۰۸ و ۰/۱۲) روند صعودي داشت. همچنین، با افزایش مقدار ضریب دمش- مکش مقدار ضریب پسا در زاویاي حمله مختلف افزایش یافت.

واژه‌هاي کلیدي

ایرفویل، ضریب برآ، مورفینگ، زاویه حمله، ضریب مکش- دمش، جت فعال، شبیه‌سازي

۱. مقدمه

صنعت هوانوردی به دلیل رشد روزافزون حمل‌ونقل هوایی، با چالش افزایش مصرف سوخت و انتشار آلاینده‌ها روبه‌رو است. ازاین‌رو، توسعه فناوری‌های نوین برای بهبود عملکرد آیرودینامیکی بال هواپیماها اهمیت ویژه‌ای یافته است. یکی از این فناوری‌ها، بال‌های مورفینگ است که با تغییر شکل متناسب با شرایط پروازی، قابلیت افزایش کارایی و کاهش مصرف انرژی را فراهم می‌کند. با این حال، در زوایای حمله بالا، این بال‌ها با پدیده جدایش جریان مواجه می‌شوند که موجب کاهش نیروی برآ و افزایش نیروی پسا می‌شود. استفاده از روش‌های کنترل جریان فعال، به‌ویژه فناوری *Co-Flow Jet (CFJ)*، راهکاری مؤثر برای تأخیر در جدایش جریان و بهبود عملکرد آیرودینامیکی محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر، توسعه فناوری‌های نوین در حوزه آیرودینامیک با هدف افزایش راندمان پروازی، کاهش مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای ارائه‌شده، استفاده از بال‌های مورفینگ و روش‌های کنترل جریان فعال *(Active Flow Control)*است که با تغییر شرایط جریان اطراف ایرفویل، موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی می‌شوند. در این میان، فناوری جت هم‌جریان *(Co-Flow Jet)* یا *CFJ* به دلیل توانایی بالا در کنترل جدایش جریان، افزایش نیروی برآ و کاهش نیروی پسا، به یکی از پرکاربردترین روش‌های کنترل جریان تبدیل شده است. پیکارا در سال۲۰۲۱ با بررسی ساختارهای بال مورفینگ نشان داد که تغییرشکل هوشمند بال متناسب با شرایط پروازی می‌تواند راندمان آیرودینامیکی را به میزان قابل توجهی افزایش داده و مصرف سوخت را کاهش دهد. همچنین، جواهر و همکاران (۲۰۲۰) با مطالعه تجربی ایرفویل *NACA0012* مجهز به فلپ مورفینگ، بهبود مشخصه‌های آیرودینامیکی و آکوستیکی را گزارش کردند. لیتکا و الکساندر (۲۰۲۱) نیز با بررسی اثر دندانه‌های لبه فرار نشان دادند که تغییر هندسه لبه فرار علاوه بر کاهش نویز، بر توزیع فشار و ساختار آشفتگی جریان نیز تأثیرگذار است. در زمینه کنترل جریان فعال، پژوهش‌های متعددی بر استفاده از کنترل گردش، سطوح کوآندا و جت‌های دمشی متمرکز بوده‌اند. لی و کین در سال۲۰۲۰ و ۲۰۲۲ نشان دادند که کنترل گردش از طریق دمش روی سطح کوآندا می‌تواند بارهای آیرودینامیکی ناشی از تندباد را به‌طور مؤثر کاهش داده و جایگزین مناسبی برای سامانه‌های متداول کنترل باشد. همچنین، فوستر و استیگل در سال ۲۰۱۷ عملکرد مطلوب کنترل گردش را در جریان‌های فراصوتی گزارش کردند و قابلیت این روش را در افزایش ضریب برآ و کنترل بارهای آیرودینامیکی به اثبات رساندند. علاوه بر این، مطالعات وانگ و همکاران در سال ۲۰۲۲ و خئو و همکاران در سال ۲۰۲۳ نشان داد که استفاده از روش‌های کنترل جریان در سامانه‌های پروازی نوین و میکروجت‌ها می‌تواند موجب افزایش پایداری پروازی و کاهش بارهای آیرودینامیکی شود. بخش قابل توجهی از تحقیقات پیشین به بررسی فناوری *Co-Flow Jet (CFJ)* اختصاص یافته است. ژا و همکاران در سال ۲۰۰۷ با ارائه تحلیل عددی و آزمایشگاهی، نشان دادند که ترکیب هم‌زمان دمش و مکش در فناوری *CFJ* نسبت به روش‌های متداول، باعث افزایش گردش جریان، کاهش پسا و افزایش برآ می‌شود. ایم و همکاران در

سال ۲۰۱۱ نیز با استفاده از شبیه‌سازی گردابه بزرگ(*LES*) ، ساختار جریان اطراف ایرفویل *CFJ* را در زوایای حمله بالا بررسی کرده و تطابق مناسبی میان نتایج عددی و تجربی گزارش کردند. ابیناو و همکاران در سال ۲۰۱۶ نشان دادند که استفاده از موقعیت بهینه شکاف‌های تزریق و مکش می‌تواند ضریب برآ را تا حدود ۴۷ درصد و حاشیه واماندگی را تا ۶۷ درصد افزایش دهد. در ادامه، لفیبور و همکاران در سال ۲۰۱۳، لیو و ژا در سال۲۰۱۶ و بولینگ و همکاران در سال۲۰۱۷ عملکرد ایرفویل‌های مجهز به *CFJ* را در شرایط مختلف جریان زیرصوت، ترانسونیک و فراصوت بررسی کردند. نتایج این مطالعات بیانگر آن است که فناوری *CFJ* علاوه بر افزایش ضریب برآ و بهبود نسبت برآ به پسا، موجب کاهش توان مصرفی سیستم و افزایش بازده آیرودینامیکی در محدوده وسیعی از اعداد ماخ و زوایای حمله می‌شود. همچنین، ژائو و همکاران در سال ۲۰۲۴ با بهره‌گیری از یادگیری تقویتی عمیق، یک سامانه کنترل حلقه‌بسته برای ایرفویل *CFJ* ارائه کردند که توانست جدایش جریان را به‌طور مؤثر کنترل کرده و عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل را در شرایط پروازی متغیر بهبود بخشد. بررسی مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد که اگرچه تحقیقات متعددی در زمینه بال‌های مورفینگ، کنترل جریان فعال و فناوری *CFJ* انجام شده است، اما بیشتر این پژوهش‌ها بر ایرفویل‌های متعارف، شرایط جریان خاص یا هندسه‌های ثابت متمرکز بوده‌اند. همچنین، مطالعات محدودی به بررسی هم‌زمان تأثیر جت هم‌جریان *(CFJ)* بر ایرفویل مورفینگ *NACA2412* در شرایط جریان آشفته و تغییرشکل لبه فرار پرداخته‌اند. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر تلاش شده است با استفاده از شبیه‌سازی عددی، اثر فناوری *CFJ* بر کنترل جدایش جریان و بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل مورفینگ *NACA2412* در شرایط شبه‌استاتیک بررسی شود تا بخشی از این خلأ پژوهشی پوشش داده شود.

۳. معادلات حاکم

شبیه‌سازی جریان بر پایه حل عددی معادلات دوبعدی، ناپایا و تراکم‌ناپذیر و آشفته در نظر گرفته شده است. معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی و معادلات مومنتوم هستند که با روش حجم محدود گسسته‌سازی شده‌اند. در این پژوهش جریان مورد بررسی در محدوده آشفته قرار دارد، برای کاهش هزینه محاسباتی، معادلات ناویر استوکس با استفاده از روش متوسط‌گیری رینولدز حل شدند. معادلات بقای جرم، مومنتوم و مدل آشفتگی به ترتیب به شرح زیر می باشد:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \bar{u}_i) = 0 \qquad (۱$$

$$\frac{\partial}{\partial t}(\rho \bar{u}_i) + \frac{\partial}{\partial x_j}(\rho \bar{u}_i \bar{u}_j) = -\frac{\partial \bar{p}}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial x_j}(\bar{\tau}_{ij}) - \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\overline{\rho u_i' u_j'}\right) \qquad (۲$$

$$\tau_{ij} = \mu\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) - \rho\overline{u_i' u_j'} \qquad (۳$$

$$-\rho\overline{u_i' u_j'} = 2\mu_T S_{ij} - \frac{2}{3}\delta_{ij}\left(\mu_T \frac{\partial u_k}{\partial x_k} + \rho \bar{k}\right) \qquad (۴$$

$$S_{ij} = \frac{1}{2}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j} + \frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right) \qquad (۵$$

در معادلات فوق پارامترهای ρ، p، μ، τ، μ_T، k و S_{ij} به ترتیب چگالی، فشار، ویسکوزیته دینامیکی، بردار سرعت تنش برشی، لزجت جریان آشفته، انرژي جنبشي و تانسور نرخ کرنش متوسط هستند.

۳-۱. مدل هاي اغتشاشي

برای شبیه‌سازی جریان آشفته، از مدل‌های مبتنی بر معادلات ناویر-استوکس متوسط‌گیری‌شده رینولدز *(RANS)* استفاده می‌شود. این مدل‌ها با کاهش هزینه محاسباتی، امکان پیش‌بینی مناسب رفتار جریان را فراهم می‌کنند. مدل‌های اغتشاشی به دو گروه اصلی مدل‌های مبتنی بر لزجت گردابه‌ای و مدل‌های مبتنی بر تنش رینولدز تقسیم می‌شوند. مدل‌های مبتنی بر لزجت گردابه‌ای نیز بر اساس تعداد معادلات انتقال به مدل‌های صفر، تک، دو، سه و چهار معادله‌ای تقسیم می‌شوند. در این پژوهش، به دلیل تعادل مناسب بین دقت و هزینه محاسباتی، از مدل دو معادله‌ای $k-\omega\ SST$ استفاده شده است. در این مدل، دو معادله انتقال برای انرژی جنبشی آشفتگی k و نرخ اتلاف ویژه ω حل می‌شود. معادلات حاکم بر این مدل به‌صورت زیر ارائه می‌شوند:


$$\frac{\partial(\rho k)}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i)=\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\Gamma_k \frac{\partial k}{\partial x_j}\right)+G_k - Y_k \quad (۶)$$

$$\frac{\partial(\rho \omega)}{\partial t}+\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \omega u_i)=\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\Gamma_\omega \frac{\partial \omega}{\partial x_j}\right)+G_\omega - Y_\omega + D_\omega \quad (۷)$$

که در آن انرژي جنبشي توربولانسي و نرخ اتلاف ویژه به ترتیب با k و ω، نفوذ مؤثر k و ω به ترتیب با Γ_k و Γ_ω، تولید k و ω با G_k و G_ω، اتلاف k و ω با Y_k و Y_ω و در نهایت ترم انتشار ω با D_ω نشان داده شده است.

۳-۲. هندسه و معادلات حاکم بر کنترل‌گر مکش یا دمش

هندسه مورد استفاده در این پژوهش بر اساس داده‌های تجربی گزارش‌شده توسط آزمایشگاه‌های ناسا و پژوهش روچین و همکاران تعریف شده است. در ابتدا، مختصات نقاط ایرفویل مطابق داده‌های ارائه‌شده در مطالعه مرجع استخراج و هندسه دوبعدی ایرفویل مدل‌سازی شد. سپس، ایرفویل در داخل دامنه محاسباتی جریان قرار گرفت تا شرایط جریان پیرامون آن مورد بررسی و شبیه‌سازی عددی قرار گیرد. شکل ۱-۳ محل قرارگیری و زاویه جت دمش-مکش روی سطح ایرفویل نشان داده شده است. در این شکل، سرعت جت دمش یا مکش با Vjو موقعیت شکاف جت با xj مشخص می‌شود. پارامتر xj بیانگر فاصله بین لبه حمله ایرفویل و محل قرارگیری شکاف دمش-مکش است.



شکل ۳-۱. محل جت مکش یا دمش و زاویه آن در ایرفویل

۳-۳. شبیه سازي ایرفویل بدون وجود جت‌ها

به‌منظور بررسی عملکرد ایرفویل و تأثیر اعمال جت‌های دمش و مکش، هندسه‌ای با شرایط مناسب و به‌دور از اثرات گردابه‌ای ناشی از نوک ایرفویل در نظر گرفته شد. ایرفویل مورد مطالعه از سری *NACA 2412-PF* انتخاب شده است و اثر جت‌های دمش و مکش بر رفتار آیرودینامیکی آن مورد بررسی قرار گرفت.

۳-۴. مدل سازي هندسه و شبکه‌بندي محاسباتي


هندسه ایرفویل به‌صورت دوبعدی در نرم‌افزار گمبیت ترسیم شد. مرزهای بالا و پایین در فاصله ۲۰ برابر وتر ایرفویل در نظر گرفته شده و شبکه‌بندی به‌صورت سازمان‌یافته و چهارگوش ایجاد گردید. به‌منظور افزایش دقت، تراکم شبکه در اطراف ایرفویل و نواحی لبه حمله و فرار بیشتر در نظر گرفته شد. شکل (۳-۲) شبکه‌بندی ایرفویل را نشان می‌دهد.

۳-۵. شبیه سازي جریان حول ایرفویل

در پژوهش حاضر، شبیه‌سازی جریان حول ایرفویل با استفاده از نرم‌افزار *Fluent* انجام شد. جریان هوا به‌صورت پایا و با فرض گاز ایده‌آل مدل‌سازی شده و تقریب فشار محدود برای حل جریان در نظر گرفته شد. به‌منظور مدل‌سازی آشفتگی، از مدل استاندارد $k-\varepsilon$ استفاده گردید. برای گسسته‌سازی ترم‌های جابه‌جایی، طرح مرتبه دوم و برای ترم‌های پخش، روش تفاضل مرکزی به‌کار گرفته شد. همچنین، کوپلینگ فشار و سرعت با استفاده از الگوریتم *Coupled* انجام گرفت. شبیه‌سازی‌ها در محدوده زاویه حمله ۰ تا ۱۴ درجه و در عدد رینولدز $Re = ۲/۲\times۱۰^{۶}$ انجام شدند.

۳-۶. شبیه سازي ایرفویل با مورفینگ و جت‌هاي غیر فعال و فعال

در این پژوهش، به‌منظور مدل‌سازی، شبکه‌بندی و تحلیل جریان از نرم‌افزارهای *Gambit*، *Fluent*و *Tecplot* استفاده شد. ابتدا در نرم‌افزار *Tecplot* هندسه مورفینگ ایرفویل با استفاده از نقاط کنترل و تعیین محل و زاویه خمیدگی لبه فرار ایجاد شد. در این راستا، نقاط مورفینگ در موقعیت‌های ۷۰، ۷۵ و ۸۰ و با زوایای خمیدگی ۱۰، ۲۰ و ۳۰ درجه در نظر گرفته شدند. سپس، هندسه‌های ایجادشده در نرم‌افزار *Gambit* وارد شده و شبکه‌بندی چهارضلعی منظم انجام گرفت. به‌منظور افزایش دقت محاسبات، شبکه در مجاورت سطح ایرفویل، به‌ویژه در نواحی لبه حمله و لبه فرار، به‌صورت متراکم‌تر ایجاد شد. پس از تکمیل شبکه‌بندی و تعریف نواحی مرزی، مدل به نرم‌افزار *Fluent*منتقل شد و رفتار جریان، شامل توزیع فشار، سرعت و ویژگی‌های جریان، در محدوده زاویه حمله ۰ تا ۱۴ درجه مورد بررسی قرار گرفت.



شکل ۳-۲. شبکه بندي هندسه مورد مطاله

۳-۷. شبيه سازي ايرفويل با حضور جت‌هاي دمش و مكش


در اين پژوهش براي كنترل جدايش جريان همزمان جت دمش و مكش بر روي ايرفويل اعمال شد. محل جت دمش بر روي ايرفويل در ۷/۵ درصدي وتر و محل جت مكش در ۸۸/۵ درصدي طول وتر قرار دارد. همچنين، ارتفاع شكاف جت دمش و مكش ۰/۶۵ درصد طول وتر مي باشد.

۴. نتایج و بحث

در این بخش، نتایج شبیه‌سازی عددی ایرفویل *CFJ* ارائه و تحلیل شده است. ابتدا، اعتبارسنجی مدل عددی و مطالعه استقلال از شبکه انجام شده و سپس اثر ضریب دمش-مکش بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل، توزیع فشار و سرعت و ضریب برآ در زوایای حمله مختلف بررسی شده است. همچنین، اثر مورفینگ ۷۰ و تغییرات انحنا ایرفویل بر رفتار جریان و ضریب برآ ایرفویل مجهز به جت ارزیابی شده است. در نهایت، تأثیر هم‌زمان دمش-مکش و مورفینگ بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل مورد تحلیل قرار گرفته است.

۴-۱. صحت سنجی نتایج عددی


به‌منظور اعتبارسنجی مدل عددی، نتایج حاصل از شبیه‌سازی با داده‌های تجربی منتشرشده توسط آزمایشگاه‌های *NASA* مقایسه شدند. در مطالعه مرجع، ضریب برآ ایرفویل در محدوده زوایای حمله ۲ تا ۱۴ درجه اندازه‌گیری شد. مقایسه نتایج عددی و تجربی(اپلر ۲۰۱۲)، مطابق شکل (۱-۴)، نشان می‌دهد که مدل عددی حاضر از تطابق مناسبی با داده‌های آزمایشگاهی برخوردار است؛ به‌طوری‌که میانگین خطای نسبی پیش‌بینی ضریب برآ حدود ۱/۵درصد به دست آمد. این میزان خطا بیانگر دقت قابل‌قبول مدل عددی و توانایی آن در پیش‌بینی رفتار آیرودینامیکی ایرفویل در محدوده زوایای حمله مورد بررسی است.



شکل ۴-۱. اعتبارسنجي نتایج تحقیق حاضر و مقاله مرجع

۴-۲. صحه گذاری و بررسی استقلال از شبکه

بررسی استقلال از شبکه یکی از مراحل اساسی در شبیه‌سازی‌های عددی به منظور اطمینان از صحت و دقت نتایج است. انتخاب شبکه‌ای با تعداد سلول نامناسب می‌تواند بر دقت پاسخ‌ها و همچنین هزینه محاسباتی تأثیر قابل توجهی داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که استفاده از شبکه‌های درشت موجب کاهش دقت نتایج و استفاده از شبکه‌های بسیار ریز سبب افزایش زمان و هزینه محاسبات خواهد شد. ازاین‌رو، در پژوهش حاضر پنج شبکه با تعداد سلول‌های ۴۱۰۹۷، ۵۵۷۴۰، ۸۱۵۵۵، ۱۱۶۷۵۰ و ۱۷۲۹۳۰ تولید و مورد ارزیابی قرار گرفتند. معیار بررسی استقلال از شبکه، تغییرات ضریب برآ در زاویه حمله ۶ درجه بود. نتایج ارائه‌شده در شکل (۴-۲) نشان می‌دهد که اختلاف ضریب برآ بین دو شبکه ۱۱۶۷۵۰ و ۱۷۲۹۳۰ بسیار ناچیز است و افزایش تعداد سلول‌ها تأثیر محسوسی بر نتایج ندارد. بر این اساس، شبکه ۱۱۶۷۵۰ سلولی به‌عنوان شبکه نهایی برای انجام شبیه‌سازی‌ها انتخاب شد. همچنین، ضریب برآ محاسبه‌شده برای این شبکه برابر ۰/۷۲ بوده که در مقایسه با مقدار تجربی ۰/۸ از دقت قابل قبولی برخوردار است. در تمامی شبیه‌سازی‌ها، فرآیند حل تا رسیدن ضرایب برآ و پسا به همگرایی کامل ادامه یافت و معیار همگرایی، تثبیت مقادیر این ضرایب در بازه‌ای بسیار کوچک از تکرارها در نظر گرفته شد.



شکل ۴-۲. استقلال از مش

۴-۳. بررسی تأثیر ضریب دمش-مکش بر ضریب برآ

در این بخش، تأثیر تغییرات ضریب دمش-مکش *(Cμ)* بر عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل *CFJ2412-PF* مورد بررسی قرار گرفته است. به‌منظور ارزیابی اثر شدت جت فعال، سه مقدار مختلف ضریب دمش-مکش شامل ۰/۰٤، ۰/۰۸ و ۰/۱۲ در زاویه حمله ۶ درجه بررسی شد. رابطه مورد استفاده برای محاسبه ضریب دمش-مکش به صورت رابطه (۸) ارائه شده است:

$$C_\mu = \frac{I_j V_j^2 h}{\frac{1}{2}\rho_\infty V_\infty^2 C} \qquad (۸$$


$$\rho_j = \rho_\infty \qquad (۹$$

در روابط (۸ و ۹) پارامترهایC_μ ضریب مومنتوم جت،: سرعت تزریق متوسط جرمي، V_j سرعت جریان آزاد و ρ_∞ دانسیته جریان آزاد است. $C\mu$، نسبت سرعت جت به جریان آزاد $(Vj/V\infty)$ در جدول (۴-۱) نشان داده شده است.

جدول ۴-۱. محاسبه مقادیر نسبت $Vj/V\infty$ برحسب C_μ

C_μ	V_j	$(Vj/V\infty)$
۲/٤۸۷	۱۱۱/۹۸	۰/۰٤
۳/۳۰۲	۱٤۹/۰۲۱	۰/۰۸
٤/۲۹	۱۹۳/۸٦	۰۸۲

مطابق شکل (۴-۳)، افزایش ضریب دمش-مکش موجب افزایش ضریب برآشده است. به‌طوری‌که مقدار CL از حدود ۰/۴ در $C\mu=$ ۰/۰۴ به ۰/۶۶ در $C\mu=$۰/۱۲ افزایش یافته است. این افزایش را می‌توان به افزایش مومنتوم جریان نزدیک سطح، بهبود چسبندگی جریان و کاهش جدایش نسبت داد. بنابراین، افزایش شدت جت فعال می‌تواند موجب بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل $CFJ2412$ شود.





شکل ۴-۳. تغییرات ضریب لیفت با ضریب ممنتم جت


۴-۴. بررسي نتایج ایرفویل CFJ در زاویاي حمله مختلف

مطابق شکل (۴-۴)، کانتورهای حاصل از شبیه‌سازی برای بررسی تغییرات فشار استاتیکی ایرفویل در زوایای حمله صفر تا ۱۴ درجه ارائه شده‌اند. با افزایش زاویه حمله، ناحیه کم‌فشار در سطح فوقانی و ناحیه پرفشار در سطح زیرین ایرفویل گسترش می‌یابند که موجب افزایش اختلاف فشار و در نتیجه بهبود نیروی برآ می‌شود. رنگ‌های مختلف بیانگر مقادیر متفاوت فشار بوده و نواحی سبز و آبی نشان‌دهنده فشار کمتر و نواحی زرد و نارنجی نشان‌دهنده فشار بیشتر هستند. همچنین، با افزایش زاویه حمله، گستردگی نواحی کم‌فشار و پرفشار افزایش می‌یابد. به دلیل انحنای ایرفویل، سرعت

جریان در سطح فوقانی بیشتر بوده و طبق اصل برنولی با کاهش فشار همراه است. در نتیجه، افزایش اختلاف فشار بین سطوح فوقانی و زیرین، نیروی برآ را افزایش می‌دهد.











شکل ۴-۴. تغییرات فشار استاتیکی در ایرفویل در زاویای صفر تا ۱۴

مطابق شکل (۴-۵)، کانتورهای حاصل از شبیه‌سازی برای بررسی تغییرات سرعت ایرفویل در زوایای حمله صفر تا ۱۴ درجه ارائه شده‌اند. رنگ‌های مختلف بیانگر مقادیر متفاوت سرعت بوده و نواحی قرمز و نارنجی نشان‌دهنده سرعت‌های بالاتر و نواحی سبز و زرد بیانگر سرعت‌های پایین‌تر هستند. با افزایش زاویه حمله از ۰ تا ۱۴ درجه، سرعت جریان در ناحیه فوقانی و کم‌فشار ایرفویل افزایش یافته، در حالی که کمترین سرعت در نزدیکی لبه فرار مشاهده می‌شود. افزایش اختلاف سرعت بین سطوح فوقانی و تحتانی موجب افزایش اختلاف فشار و در نتیجه بهبود نیروی برآ می‌شود. همچنین، بیشترین جابه‌جایی جریان در قسمت انحنادار و جلویی ایرفویل رخ داده و با فاصله گرفتن از سطح، کاهش می‌یابد. در زاویه حمله ۱۴ درجه، این جابه‌جایی در نواحی انتهایی ایرفویل به حداقل می‌رسد.


5.47e+01
5.19e+01
4.92e+01
4.65e+01
4.37e+01
4.10e+01
3.83e+01
3.55e+01
3.28e+01
3.01e+01
2.73e+01
2.46e+01
2.19e+01
1.91e+01
1.64e+01
1.37e+01
1.09e+01
8.20e+00
5.47e+00
2.73e+00
0.00e+00
Contours of Velocity Magnitude (m/s)
May 17, 2025
FLUENT 6.3 (2d, pbns, ske)


5.87e+01
5.58e+01
5.29e+01
4.99e+01
4.70e+01
4.40e+01
4.11e+01
3.82e+01
3.52e+01
3.23e+01
2.94e+01
2.64e+01
2.35e+01
2.06e+01
1.76e+01
1.47e+01
1.17e+01
8.81e+00
5.87e+00
2.94e+00
0.00e+00
Contours of Velocity Magnitude (m/s)
May 17, 2025
FLUENT 6.3 (2d, pbns, ske)



6.49e+01
6.16e+01
5.84e+01
5.51e+01
5.19e+01
4.87e+01
4.54e+01
4.22e+01
3.89e+01
3.57e+01
3.24e+01
2.92e+01
2.59e+01
2.27e+01
1.95e+01
1.62e+01
1.30e+01
9.73e+00
6.49e+00
3.24e+00
0.00e+00
Contours of Velocity Magnitude (m/s)
May 17, 2025
FLUENT 6.3 (2d, pbns, ske)





شکل ۴-۵. تغییرات فشار استاتیکي در ایرفویل در زاویاي صفر تا ۱۴

اشکال (۴-۶) کانتورهای حاصل از شبیه‌سازی برای بررسی تغییرات فشار با جت فعال در سه ضریب مکش-دمش را نشان می‌دهند. با فعال شدن جت، سرعت جریان در سطح بالایی (سمت مکش) افزایش یافته و در نتیجه فشار در این ناحیه کاهش می‌یابد که به افزایش نیروی برآ کمک می‌کند. در مقابل، فشار در سطح پایینی افزایش یافته و به تولید برآ کمک می‌نماید. همچنین، جت فعال با بهبود توزیع فشار در دو سطح ایرفویل، از تشکیل نواحی پرفشار و جدایش جریان جلوگیری می‌کند. مطابق شکل (۴-۶)، با افزایش ضریب مکش-دمش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، توزیع فشار یکنواخت‌تر شده و عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل بهبود می‌یابد

.










شکل ۴-۶. کانتور فشار با جت فعال در زاویه حمله ۶ درجه برای سه ضریب مکش-دمش الف) ۰/۰۴، ب) ۰/۰۸ و ج) ۰/۱۲

مطابق شکل (۴-۷)، کانتورهای سرعت ایرفویل با جت فعال در سه ضریب مکش-دمش و زاویه حمله ۶ درجه ارائه شده‌اند. فعال‌سازی جت با افزایش سرعت جریان در نزدیکی سطح بالایی، موجب تقویت انرژی جنبشی لایه مرزی و حفظ جریان چسبیده به سطح می‌شود و در نتیجه، جدایش جریان کاهش می‌یابد. همچنین، با افزایش ضریب مکش-دمش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، توزیع سرعت در اطراف ایرفویل یکنواخت‌تر شده و عملکرد آیرودینامیکی بهبود می‌یابد. جت فعال همچنین با کاهش اندازه و شدت گردابه‌های لبه فرار، می‌تواند به کاهش پسا کمک کند
.








شکل ۴-۷. کانتور سرعت با جت فعال در زاویه حمله ۶ درجه براي سه ضریب مکش-دمش الف) ۰/۰۴، ب) ۰/۰۸ و ج) ۰/۱۲


در شکل (۴-۸)، تغییرات ضریب برآ برحسب ضریب دمش-مکش در ایرفویل مجهز به جت بدون مورفینگ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ضریب دمش-مکش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، ضریب برآ افزایش می‌یابد. این افزایش ناشی از بهبود توزیع فشار و سرعت در اطراف ایرفویل، افزایش سرعت جریان در سطح بالایی و کاهش تمایل به جدایش جریان است. همچنین، جت فعال با کاهش اندازه و شدت گردابه‌های لبه فرار، می‌تواند موجب کاهش پسا و بهبود عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل شود.





شکل ۴-۸. نمودار تغییرات ضریب برآ برحسب ضرایب دمش- مکش در ایرفویل داراي جت بدون مورفینگ

شکل (۴-۹) کانتورهای فشار ایرفویل مورفینگ را در چهار زاویه انحنای مختلف نشان می‌دهد. با افزایش زاویه انحنای لبه فرار از ۱۰ تا ۴۰ درجه، تغییرات فشار در سطح فوقانی ایرفویل افزایش یافته و ناحیه کم‌فشار تحت تأثیر قرار می‌گیرد. همچنین، افزایش انحنا موجب افزایش فشار در ناحیه تحتانی می‌شود. بنابراین، تغییر زاویه انحنای لبه فرار تأثیر قابل‌توجهی بر توزیع فشار، به‌ویژه در سطح فوقانی ایرفویل، دارد

.









شکل ۴-۹. کانتور فشار ایرفویل داراي مورفینگ ۷۰ براي چهار زاویه الف)۱۰، ب)۲۰، ج)۳۰ و د)۴۰

شکل (۴-۱۰) کانتورهای سرعت ایرفویل مورفینگ را در چهار زاویه انحنای مختلف نشان می‌دهد. با افزایش ضریب دمش-مکش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، بیشینه سرعت در سطح مکش و ناحیه کم‌فشار فوقانی افزایش یافته و در نتیجه شتاب جریان و نیروی برآ افزایش می‌یابد. با افزایش زاویه انحنای لبه فرار از ۱۰ تا ۴۰ درجه، محل بیشینه سرعت از قسمت ابتدایی به سمت انتهایی ایرفویل منتقل شده و در مجموع سرعت جریان کاهش می‌یابد. افزایش انحنا همچنین اختلاف سرعت بین نواحی ابتدایی و انتهایی را افزایش داده و موجب تقویت رانش رو به جلو می‌شود؛ این تغییرات در سطح فوقانی و کم‌فشار بیشتر از سطح تحتانی است. از سوی دیگر، افزایش ضریب دمش-مکش با سرکوب جدایش جریان، موجب افزایش برآ و کاهش پسا می‌شود. در مجموع، مورفینگ لبه فرار با بهبود شرایط آیرودینامیکی، کاهش مصرف و اتلاف انرژی را به همراه داشته و افزایش انحنا می‌تواند با افزایش برآ، کاهش پسا و بهبود شتاب جریان، عملکرد ایرفویل را ارتقا دهد.






شکل ۴-۱۰. کانتور سرعت ایرفویل داراي مورفینگ ۷۰ براي چهار زاویه الف)۱۰، ب)۲۰، ج)۳۰ و د)۴۰


در شکل (۴-۱۱)، تغییرات ضریب برآ برحسب زاویه حمله برای ایرفویل دارای جت با مورفینگ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در هر سه ضریب دمش-مکش، ضریب برآ با افزایش زاویه حمله روندی صعودی دارد و بیشترین مقادیر آن در تمامی زوایا مربوط به ضریب دمش-مکش

۰/۱۲ است. افزایش زاویه انحنای قسمت سهموی لبه فرار موجب افزایش فشار در ناحیه مورفینگ و در نتیجه کاهش سرعت جریان می‌شود. همچنین، با افزایش ضریب دمش-مکش از ۰/۰۴ به ۰/۱۲، سرعت و افت فشار در سطح بالایی ایرفویل افزایش یافته و افزایش سرعت جریان در سطح مکش، شتاب جریان و در نهایت نیروی برآ را تقویت می‌کند.



شکل ۴-۱۱. نمودار تغییرات ضریب برآ برحسب زاویه حمله در ایرفویل داراي جت با مورفینگ

در شکل (۴-۱۲)، تغییرات ضریب پسا برای ایرفویل با مورفینگ ۷۰ در زوایای حمله ۴ تا ۱۴ درجه و سه ضریب دمش-مکش ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که ضریب پسا با افزایش زاویه حمله در هر سه ضریب دمش-مکش روندی صعودی دارد. همچنین، افزایش ضریب دمش-مکش موجب افزایش ضریب پسا در تمامی زوایای حمله می‌شود. این افزایش را می‌توان به تغییرات جریان ناشی از جت و تأثیر آن بر رفتار آیرودینامیکی ایرفویل نسبت داد.



شکل ٤-١٢. مقادیر ضریب برآ در زاویاي مختلف حمله براي ضرایب مختلف دمش- مکش

۵. نتیجه گیری

در این پژوهش، عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل *CFJ2412-PF* و حالت مورفینگ آن تحت تأثیر ضریب دمش-مکش و زاویه حمله بررسی شد. مهم‌ترین نتایج به شرح زیر است:

- با افزایش ضریب دمش-مکش $C\mu$ از ۰/۰۴ تا ۰/۱۲، نسبت سرعت جت به جریان آزاد $(Vj/V\infty)$ افزایش یافته و در نتیجه مومنتوم جریان نزدیک سطح ایرفویل تقویت می‌شود.
- در زاویه حمله ۶ درجه، افزایش $C\mu$ از ۰/۰۴ تا ۰/۱۲، موجب افزایش ضریب برآ از حدود ۰/۴ تا ۰/۶۶ شد که ناشی از بهبود چسبندگی جریان و تأخیر جدایش است.
- با افزایش زاویه حمله از ۰ تا ۱۴ درجه، اختلاف فشار بین سطوح فوقانی و تحتانی ایرفویل افزایش یافته و در نتیجه نیروی برآ تقویت می‌شود. هم‌زمان، افزایش سرعت در ناحیه فوقانی و کم‌فشار ایرفویل مشاهده شد.
- در ایرفویل مجهز به جت فعال، افزایش $C\mu$ از ۰/۰۴ تا ۰/۱۲، موجب بهبود توزیع فشار و سرعت و کاهش تمایل جریان به جدایش شد؛ با این حال، افزایش شدت جت با افزایش ضریب پسا همراه بود.
- در حالت مورفینگ، با افزایش زاویه انحنای لبه فرار از ۱۰ تا ۴۰ درجه، تغییرات میدان فشار و سرعت در سطح فوقانی ایرفویل تشدید شده و رفتار جریان به‌طور محسوسی تحت تأثیر شکل هندسی لبه فرار قرار گرفت.
- برای ایرفویل مورفینگ، ضریب برآ در محدوده زاویه حمله ۴ تا ۱۴ درجه برای هر سه مقدار $C\mu$ روند افزایشی داشت و با افزایش $C\mu$، مقدار ضریب برآ نیز افزایش یافت.
- در مجموع، نتایج نشان داد که ترکیب فناوری جت هم‌جریان و مورفینگ لبه فرار می‌تواند با کنترل میدان فشار و سرعت، جدایش جریان را به تأخیر انداخته و عملکرد آیرودینامیکی ایرفویل را بهبود دهد؛ هرچند افزایش شدت جت باید با توجه به افزایش پسا و هزینه انرژی سیستم بهینه‌سازی شود.

۶. منابع

B. Dano, G. Zha, and M. Castillo, "Experimental study of co-flow jet airfoil performance enhancement using discreet jets," in 49th AIAA aerospace sciences meeting including the new horizons forum and aerospace exposition, 2011, p. 941.

Balaji and G. J. J. Wessley, "Studies on the enhancement of aerodynamic performance in aerofoils using co-flow jet: a comprehensive review," Aerospace Systems, vol. 6, no. 1, pp. 1-14, 2023.

R. Eppler, Airfoil design and data. Springer Science & Business Media, 2012.

R. Pecora, "Morphing wing flaps for large civil aircraft: Evolution of a smart technology across the Clean Sky program," Chinese Journal of Aeronautics, vol. 34, no. 7, pp. 13-28, 2021.

H. Kamliya Jawahar, N. Zang, and M. Azarpeyvand, "Aerodynamic and Aeroacoustic Performance of Spanwise Morphed Airfoils," in AIAA AVIATION 2020 FORUM, 2020, p. 2580.

S. Letica and W. N. Alexander, "Understanding the impact of a serrated trailing edge on the unsteady hydrodynamic field," Journal of Aerospace Engineering, vol. 34, no. 4, p. 04021045, 2021.

Y. Li and N. Qin, "Airfoil gust load alleviation by circulation control," Aerospace Science and Technology, vol. 98, p. 105622, 2020.

H. Wang, W. Sun, C. Zhao, S. Zhang, and J. Han, "Dynamic modeling and control for tilt-rotor UAV based on 3D flow field transient CFD," Drones, vol. 6, no. 11, p. 338, 2022.

C. Xue, F. Deng, H. Wang, and N. Qin, "Aerodynamic load reduction on a supercritical airfoil using tilted microjets," International Journal of Aerospace Engineering, vol. 2023, no. 1, p. 7843757, 2023.

G.-C. Zha, W. Gao, and C. D. Paxton, "Jet effects on coflow jet airfoil performance," AIAA journal, vol. 45, no. 6, pp. 1222-1231, 2007.

H. Im, G. Zha, and B. Dano, "Investigation of co-flow jet airfoil mixing mechanism using large eddy simulation," in 41st AIAA Fluid Dynamics Conference and Exhibit, 2011, p. 3098.

R. Abinav, N. R. Nair, P. Sravan, P. Kumar, and S. Nagaraja, "CFD analysis of co flow jet airfoil," Indian Journal of Science and Technology, vol. 9, no. 45, pp. 1-5, 2016.

A. Lefebvre, B. Dano, M. Difronzo, W. Bartow, and G. Zha, "Performance of a co-flow jet airfoil with variation of Mach number," in 51st AIAA Aerospace Sciences Meeting including the New Horizons Forum and Aerospace Exposition, 2013, p. 490.

Z. Liu and G. Zha, "Transonic airfoil performance enhancement using co-flow jet active flow control," in 8th AIAA flow control conference, 2016, p. 3472.

J. Boling, S. Dhakal, Y. Yang, and G. C. Zha, "Numerical investigation of low speed performance of transonic coflow jet supercritical airfoil," in 35th AIAA Applied Aerodynamics Conference, 2017, 2017: American Institute of Aeronautics and Astronautics Inc.(AIAA), p. Code 192709.

Y. Zhao, H. Xu, and Z. Xie, "Closed-loop flow control method based on deep reinforcement learning using a co-flow jet," Journal of Applied Fluid Mechanics, vol. 17, no. 4, pp. 816-827, 2024.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی کنترل کننده PD وPI مبتنی بر روش طراحی حاشیه فاز و حاشیه بهره

شهرنوش خالقی [۱]، محمد ملایی امام زاده (نویسنده مسئول) [۲]، مجتبی برخورداری یزدی [۳]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
Shahrnoush.khaleghi@eng.uk.ac.ir
[۲] عضو هیئت علمی، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، *molaie@uk.ac.ir*
[۳] عضو هیئت علمی، بخش مهندسی برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، *barkhordari@uk.ac.ir*

چکیده

در این مقاله، یک روش تحلیلی برای طراحی کنترل‌کننده‌های تناسبی-انتگرال‌گیر *(PI)* بر اساس مشخصات فرکانسی مطلوب ارائه گردید. در طراحی مستقیم کنترل‌کننده*PI* ، تنظیم هم‌زمان بهره و فاز در فرکانس گذر بهره می‌تواند به روابط محاسباتی پیچیده‌ای منجر شود. به‌منظور ساده‌سازی این مسئله، یک تبدیل ساختاری پیشنهاد شد که در آن بخش انتگرال‌گیر از کنترل‌کننده جدا و به مدل فرآیند منتقل گردید. در نتیجه، روش ارائه شده بر پایه یک تبدیل ساختاری *PI* به فضای *PD* با استفاده از انتگرال‌گیری کمکی استوار است بر اساس این ساختار، روابط تحلیلی لازم برای تعیین پارامترهای کنترل‌کننده *PD* با توجه به فرکانس گذر بهره و حاشیه فاز مطلوب استخراج گردید. سپس، پارامترهای به‌دست‌آمده با استفاده از یک نگاشت ریاضی به پارامترهای معادل کنترل‌کننده *PI* استاندارد بازگردانده شدند. عملکرد روش پیشنهادی از طریق شبیه‌سازی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که روش ارائه‌شده قادر است مشخصات فرکانسی مطلوب را با دقت مناسب تأمین کند و در مقایسه با روش‌های متداول، پیچیدگی محاسباتی طراحی را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد.بنابراین، تبدیل پیشنهادی روشی ساده و تحلیلی برای طراحی کنترل‌کننده‌های *PI* بر مبنای مشخصات فرکانسی فراهم می‌کند.

واژه‌هاي كليدي

طراحی کنترل کننده *PI*، طراحی کنترل کننده *PD*، مدلسازی، مشخصات فرکانسی، حاشیه فاز ، حاشیه بهره

۱. مقدمه

هر فرایند صنعتی نیازمند راه‌اندازی و بهره‌برداری تحت یک ساختار کنترلی مناسب است. از دیدگاه ریاضی، مهندسی کنترل از سه بخش اساسی مدل‌سازی، تحلیل و طراحی سیستم‌های کنترل تشکیل می‌شود. مطالعه و به‌کارگیری کنترل صنعتی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا موجب افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های عملیاتی و بهبود کیفیت نهایی محصول در فرایندهای تولیدی می‌شود. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، تأمین پایداری سیستم حلقه بسته و مدیریت رفتار گذرا در مواجهه با تغییرات بار، اغتشاشات محیطی و محدودیت‌های فیزیکی تجهیزات، مستلزم بهره‌گیری از ساختارهای کنترلی است که علاوه بر سادگی، امکان اعمال جبران‌سازی مؤثر در شرایط بهره‌برداری متغیر را فراهم سازند. کنترل‌کنندهPID یکی از پرکاربردترین کنترل‌کننده‌های کلاسیک محسوب می‌شود و نخست توسط المر اسپری در سال ۱۹۱۱ معرفی شد و امروزه به طور گسترده در صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد [۱]. این کنترل‌کننده به عنوان پرکاربردترین ساختار کنترلی در صنعت شناخته شده و نیز به دلیل سادگی، هزینه کم و کارایی مناسب به طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد . از سه جزء بخش تناسبی (P) که نقش اصلی این بخش کمک به پایداری سیستم حلقه بسته است، بخش انتگرالی (I) وظیفه کاهش خطای دائم ورودی پله و بهبود پاسخ ماندگار سیستم را بر عهده دارد و بخش مشتقی (D) که موجب بهبود پاسخ گذرا و افزایش سرعت سیستم می شود تشکیل شده است. ساختار این کنترل کننده از رابطه (۱) محاسبه می شود:


$$C(s) = k_p + \frac{k_i}{s} + k_d s = K_p\left(1 + \tau_d s + \frac{1}{\tau_i s}\right) \qquad (۱)$$

تنظیم این سه پارامتر، ماهیت و کیفیت پاسخ سیستم را تعیین می‌کند؛ به‌گونه‌ای که افزایش بهره تناسبی K_p سبب کاهش زمان خیز t_r و افزایش سرعت پاسخ می‌شود، در حالی‌که افزایش بهره مشتقی K_d (τ_d) با کاهش فراجهش M_p و تقویت میرایی، رفتار گذرای سیستم را بهبود می‌بخشد. از سوی دیگر، بهره انتگرالی K_i (τ_i)علی‌رغم نقش اساسی خود در حذف خطای ماندگار، در صورت تنظیم نامناسب می‌تواند موجب افزایش زمان نشست و تشدید نوسانات گذرا شود. با وجود مزایای ساختار کامل PID، در بسیاری از فرایندهای صنعتی به دلیل حساسیت بالای عملگر مشتق‌گیر به نویزهای اندازه‌گیری فرکانس بالا، از ساختار ساده‌تر و پرکاربردتر تناسبی–انتگرال‌گیر (PI) استفاده شده است [۱۵]. اگرچه تنظیم پارامترهای این کنترل‌کننده برای دستیابی به مشخصات مطلوب در حوزه زمان حائز اهمیت است، اما در محیط‌های صنعتی واقعی، سیستم‌ها همواره با عدم قطعیت‌های مدل‌سازی و تأخیرهای زمانی مواجه هستند. به همین منظور، در طراحی سیستم‌های کنترل پایدار، مشخصات حوزه فرکانس به ویژه حاشیه فاز و حاشیه بهره به عنوان معیارهای طراحی در نظر گرفته شده‌اند. [۶]

۲. مشخصات فرکانسی: حاشیه فاز و حاشیه بهره

روش طراحی بر اساس حاشیه فاز و حاشیه بهره، یکی از رویکردهای بنیادین در حوزه کنترل کلاسیک است که با هدف تنظیم دقیق پارامترهای کنترل‌کننده برای دستیابی به پایداری مقاوم و عملکرد مطلوب فرکانسی مورد استفاده قرار می‌گیرد[۲]. در این روش، پارامترهای کنترل‌کننده به گونه‌ای تعیین می‌شوند که تابع تبدیل حلقه باز سیستم، شروط مشخصی را در دامنه فرکانس ارضا نماید. حاشیه فاز نشان‌دهنده حداکثر تأخیر فاز اضافی در فرکانس گذر بهره (فرکانسی که اندازه تابع تبدیل حلقه باز برابر یک است) می‌باشد که سیستم پیش از رسیدن به مرز ناپایداری می‌تواند تحمل کند.

به طور مشابه، حاشیه بهره بیانگر میزان مجاز افزایش بهره سیستم است. ارضای دقیق این دو معیار در فرکانس گذر مطلوب (ω_c)، پایداری و شکل پاسخ گذرای سیستم را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار می‌دهد. [۳]



شکل ۱. نمایش و شناسایی مشخصات پاسخ فرکانسی سیستم در صفحه مختصات قطبی در فرکانس بحرانی

۲/۱ مدل‌سازی هندسی مشخصه‌های فرکانسی

این تصویر نشان‌دهنده نمودار قطبی یا نایکوئیست تابع انتقال فرآیند در صفحه مختلط است که جهت تحلیل پاسخ فرکانسی و پایداری سیستم استفاده می‌شود. یکی از اجزای اصلی مشخص‌شده در این نمودار ، نقطه نهایی (*Ultimate Point*) یعنی محل تقاطع نمودار با نیم‌محور حقیقی منفی است. در این نقطه، فاز سیستم برابر با $-180°$(یا $-\pi$–رادیان) بوده و فرکانس متناظر با آن، فرکانس نهایی (ω_u) نامیده می‌شود. این نقطه در تعیین حد پایداری سیستم و محاسبات مربوط به بهره نهایی در روش‌های تنظیمی کاربرد دارد. پارامترهای بردار در فرکانس مشخص (برای یک فرکانس دلخواه) ، مشخصات پاسخ فرکانسی فرآیند به صورت هندسی نمایش داده شده است که دامنه (a) طول بردار واصل از مبدأ مختصات به نقطه $G(i\omega)$ است که برابر با اندازه پاسخ فرکانسی $|G(i\omega)|$ در نظر گرفته می‌شود. زاویه (φ) نیز زاویه بین بردار $G(i\omega)$و نیم‌محور حقیقی منفی است. [۴] این مدل‌سازی هندسی معمولاً در روش‌های طراحی تحلیلی کنترل‌کننده‌ها (مانند *PI/PID*) جهت نگاشت پاسخ فرکانسی سیستم به یک نقطه مشخص در صفحه مختلط برای ارضای حاشیه فاز (PM) و حاشیه بهره (GM) معین استفاده می‌شود. [۵] پس همان‌طور که در شکل (۱) نشان داده شده است، این حاشیه‌ها فاصله پاسخ فرکانسی سیستم حلقه باز را تا نقطه بحرانی مشخص می‌کنند. حاشیه فاز نشان‌دهنده مقدار زاویه‌ای است که منحنی نایکوئیست در تقاطع با دایره واحد (در فرکانس گذر بهره باید طی کند تا سیستم به مرز ناپایداری برسد. از سوی دیگر، حاشیه بهره بیانگر میزان ضریبی است که اندازه منحنی در هنگام تقاطع با محور حقیقی منفی (در فرکانس گذر فاز) می‌تواند افزایش یابد پیش از آنکه منحنی نقطه بحرانی را دربرگیرد.

۳. روش‌پیشنهادی

در این بخش، چارچوب تحلیلی طراحی کنترل‌کننده PI بر اساس مشخصات فرکانسی (حاشیه فاز و حاشیه بهره) ارائه گردید. برای غلبه بر پیچیدگی‌های معادلات غیرخطی فاز، از ایده تغییر ساختار و نگاشت مسئله به فضای کنترل‌کننده PD استفاده شد و به فرمول‌بندی تحلیلی صریحی برای محاسبه بهره تناسبی (K_p) و ثابت زمانی انتگرال‌گیری (τ_i) منجر می‌شود.

۳٫۱ مدلسازی سیستم

سیاری از فرآیندهای صنعتی را می‌توان با یک مدل ساده شامل تأخیر خالص و انتگرال‌گیر تقریب زد. مدل استاندارد مورد استفاده در این مقاله به صورت زیر است که در آن k بهره فرآیند، L تأخیر زمانی و s متغیر لاپلاس است.

$$G_{ps}(s) = k\frac{e^{-Ls}}{s} \qquad (۲)$$

برای شناسایی این پارامترها پاسخ پله سیستم ثبت می‌شود و با توجه به ماهیت انتگرالی سیستم، این پاسخ به‌صورت افزایشی رشد می‌کند. سپس در بخش خطی پاسخ، یک خط مماس رسم می‌شود که شیب آن برابر با بهره است و محل تقاطع این خط با محور زمان، تأخیر زمانی را مشخص می‌کند. در ادامه، پارامترهای شناسایی‌شده یعنی k و L به‌عنوان ورودی به مرحله طراحی فرکانسی، منتقل می‌شوند.

۳٫۲ طراحی در فضای PI


کنترل‌کننده PI استاندارد به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$C_{PI}(s) = K_p\left(1 + \frac{1}{\tau_i s}\right) = K_p\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s} \qquad (۳)$$

که در آن پارامترهای K_p بهره تناسبی و τ_i ثابت زمانی انتگرال‌گیر به کار رفته است. مسئله طراحی عبارت است از: یافتن K_p و τ_i به گونه‌ای که سیستم حلقه بسته شرایط زیر را برآورده کند همچنین φ_m^* و G_m^* مقادیر مطلوب طراحی هستند.(حاشیه فاز (*Phase Margin*): $PM = \varphi_m^*$ و حاشیه بهره (*Gain Margin*): $GM = G_m^*$) . تابع حلقه باز سیستم کنترل‌شده عبارت است از:

$$L(s) = C_{PI}(s)\cdot G_{ps}(s) = K_p\frac{\tau_i s + 1}{\tau_i s}\cdot k\frac{e^{-Ls}}{s} \qquad (۴)$$

چالش اصلی در طراحی، غیرخطی بودن معادلات حاصل از محدودیت‌های حاشیه فاز و بهره است. در بخش بعد، یک تبدیل ساختاری برای خطی‌سازی این مسئله ارائه می‌شود. برای استخراج ضرایب کنترل‌کننده PI ، معادله فرکانسی کنترل‌کننده PI به صورت زیر در نظر گرفته شده است. با مساوی قرار دادن فاز این رابطه با φ^*، رابطه زیر به دست می آید:



شکل ۲. نمایش مشخصات پاسخ فرکانسی کنترل کننده *PI* در صفحه مختصات قطبی

تابع حلقه‌باز با کنترل‌کننده *PI* به‌صورت زیر نوشته می‌شود:

$$L(j\omega) = C_{PI}(j\omega) \cdot G_{ps}(j\omega) = K_p \frac{\tau_i j\omega + 1}{\tau_i j\omega} \cdot \frac{k e^{-j\omega L}}{j\omega} \qquad (۵)$$

فاز مطلوب سیستم در فرکانس گذر (ω_c) برابر با رابطه زیر تعریف می‌گردد:

$$\angle L(j\omega_c) = \angle G_{ps}(j\omega_c) + \angle C_{PI}(j\omega_c) = -\pi - \varphi^* \qquad (۶)$$

فاز عبارت حلقه‌باز برای کنترل‌کننده *PI* در فرکانس گذر به‌صورت زیر محاسبه می‌شود با توجه به اینکه فاز مدل فرآیند در فرکانس قطع فاز دقیقاً برابر با $-180°$است($\angle G_p(j\omega_c) = -180°$) ، می‌توان نتیجه گرفت که فاز کنترل‌کننده باید برابر با $-\varphi^*$باشد:

$$-180° + \angle C_{PI}(j\omega_c) = -180° - \varphi^* \implies \angle C_{PI}(j\omega_c) = -\varphi^* \qquad (۷)$$

با جایگذاری رابطه فاز کنترل‌کننده *PI*، ثابت زمانی انتگرال‌گیر (τ_i) استخراج می‌شود:

$$\angle C_{PI}(j\omega_c) = arctan\left(\frac{-1}{\tau_i \omega_c}\right) = -\varphi^* \implies \frac{1}{\tau_i \omega_c} = tan(\varphi^*) \implies \tau_i = \frac{1}{\omega_c tan(\varphi^*)} \qquad (۸)$$

برای محاسبه بهره تناسبی (K_p)، باید اندازه کل سیستم حلقه باز در فرکانس ω_c برابر با مقدار مطلوب A^* قرار گیرد:

$$| L_{PI}(j\omega_c) | = | C_{PI}(j\omega_c) | \cdot | G_p(j\omega_c) | = A^* \qquad (۹)$$

با جایگذاری اندازه کنترل‌کننده و مدل فرآیند (که اندازه آن $| G_p | = \frac{k}{\omega_c}$است) داریم:

$$K_p \sqrt{1 + \left(\frac{1}{\tau_i \omega_c}\right)^2} \cdot \frac{k}{\omega_c} = A^* \qquad (۱۰)$$

با توجه به رابطه گفته شده می‌دانیم که $\frac{1}{\tau_i \omega_c} = tan(\varphi^*)$. با جایگذاری این عبارت، بهره تناسبی به شکل زیر به دست می‌آید:

$$K_p \sqrt{1 + tan^2(\varphi^*)} \cdot \frac{k}{\omega_c} = A^* \implies K_p \frac{1}{cos(\varphi^*)} \cdot \frac{k}{\omega_c} = A^* \qquad (۱۱)$$


$$K_p^{(PI)} = \frac{A^* \omega_c cos(\varphi^*)}{k} \qquad (۱۲)$$

۳٫۳ طراحی در فضای PD

حال مسئله طراحی به فضای *PD* منتقل می‌شود. تابع حلقه باز معادل در فضای *PD* عبارت است از:

$$L_{PD}(s) = C_{PD}(s) \cdot G_{ps}(s) = K_p^{(PD)}(\tau_d s + 1) \cdot k\frac{e^{-Ls}}{s} \qquad (۱۳)$$

این تابع نسبت به تابع حلقه باز اصلی ($L(s)$)، ساختار ساده‌تری دارد زیرا دیگر شامل قطب انتگرال‌گیری در مخرج کنترل‌کننده نیست.
برای کنترل‌کننده PD با فرمول زیر روند مشابهی در بالا طی می شود.



شکل ۳. نمایش مشخصات پاسخ فرکانسی کنترل کننده PD در صفحه مختصات قطبی

به این ترتیب، پارامترهای کنترل‌کننده‌های PI و PD (τ_d، τ_iو K_p) به صورت تحلیلی و کاملاً مستقل بر حسب اندازه مطلوب (A^*) و فاز مطلوب (φ^*) استخراج شدند. ابتدا فرکانس قطع (ω_c) را تعیین و برای مدل شناسایی شده جهت تعیین فرکانس قطع فاز، فاز این مدل برابر منفی۱۸۰درجه قرار داده می‌شود.

$$G(j\omega) = \frac{K}{j\omega}e^{-j\omega L} \Rightarrow \angle G(j\omega) = -\frac{\pi}{2} - \omega L = -\pi \qquad (۱۴)$$

که در این صورت فرکانس قطع فاز بصورت زیر تعیین می‌شود:

$$\omega L = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \omega_c = \frac{\pi}{2L} \qquad (۱۵)$$

تابع حلقه‌باز با کنترلر PD (پس از انتقال انتگرال‌گیر به مدل) به‌صورت زیر است:

$$L(j\omega) = C_{PD}(j\omega) \cdot G_{ps}(j\omega) = K_p(\tau_d j\omega + 1) \cdot \frac{ke^{-j\omega L}}{j\omega} \qquad (۱۶)$$

مرحله بعد محاسبه فاز مطلوب است.

$$\angle L(j\omega_c) = \angle G_{ps}(j\omega_c) + \angle C_{PD}(j\omega_c) = -\pi + \varphi^* \qquad (۱۷)$$

$$-\pi + \angle C_{PD}(j\omega_c) = -\pi + \varphi^* \implies \angle C_{PD}(j\omega_c) = \varphi^* \qquad (۱۸)$$

با محاسبه فاز کنترل‌کننده PD، پارامتر مشتق‌گیر (τ_d) به دست می‌آید:

$$arctan(\tau_d\omega_c) = \varphi^* \implies \tau_d\omega_c = tan(\varphi^*) \implies \tau_d = \frac{tan(\varphi^*)}{\omega_c} \qquad (۱۹)$$

در نهایت، با قرار دادن اندازه کل حلقه باز برابر با A^*، ضریب K_pبرای حالت PD استخراج می‌شود.

$$| L_{PD}(j\omega_c) | = | C_{PD}(j\omega_c) | \cdot | G_p(j\omega_c) | = A^* \qquad (۲۰)$$

$$K_p\sqrt{1+(\tau_d\omega_c)^2}\cdot\frac{k}{\omega_c}=A^* \qquad (۲۱)$$

با جایگذاری $\tau_d\omega_c = tan(\varphi^*)$، رابطه نهایی بهره تناسبی محاسبه می‌شود:


$$K_p\sqrt{1+tan^2(\varphi^*)}\cdot\frac{k}{\omega_c}=A^* \implies K_p\frac{1}{cos(\varphi^*)}\cdot\frac{k}{\omega_c}=A^* \qquad (۲۲)$$

$$K_p^{(PD)}=\frac{A^*\omega_c cos(\varphi^*)}{k} \qquad (۲۳)$$

۴. نتایج شبیه‌سازی

۴/۱ سیستم۱ : سیستم مورد بررسی از طریق شبیه‌سازی‌های عددی در محیط نرم‌افزار *MATLAB* مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شناسایی پارامترها با اعمال پاسخ پله واحد به $P(s)$ و محاسبه شیب پاسخ، منحنی زیر به دست می‌آید.

$$P(s)=\frac{1}{(s+1)(s+3)} \qquad (۲۴)$$




شکل۳. مراحل شناسایی پارامترهای سیستم ۱ ، رسم خط مماس و استخراج پارامترها

تأخیر زمانی معادل: $L \approx 0.1506$ و بهره آن معادل: $k \approx 0.1924$ می باشد. بنابراین، مدل تقریبی:

$$G_{ps}(s) \approx 0.1924\ \frac{e^{-0.1506s}}{s} \qquad (۲۵)$$

و فرکانس قطع آن به صورت زیر می باشد:

$$\omega_c=\frac{\pi}{2L}=\frac{\pi}{0.3012}\approx 10.465\ rad/s \qquad (۲۶)$$



شکل۴. طراحی کنترل کننده *PD* و *PI* با روش طراحی حاشیه فاز و حاشیه بهره در سیستم ۱

حال با جاگذاری پارامترها در روابط گفته شده جدول زیر بدست می آید.

جدول۱. نتایج پارامترهای بدست آمده از روش پیشنهادی


نوع کنترل‌کننده	A^*	φ^*(درجه)	K_p	پارامتر زمانی (τ)
PD	0.70	28	33.6521	$\tau_d = 0.0508$
PI	0.15	10	8.0431	$\tau_i = 0.5419$

شکل۴ نمودار پاسخ پله سیستم با کنترل کننده PD و PI با روش طراحی حاشیه فاز و حاشیه بهره بر اساس مشخصات فرکانسی نشان می‌دهد.رفتار گذرای سیستم بسیار مطلوب بوده و همان‌طور که انتظار می‌رود، به دلیل وجود عملگر انتگرال‌گیر در ساختارPI ، خطای حالت ماندگار به طور کامل حذف شده و خروجی دقیقاً روی مقدار مرجع (۱) تثبیت شده است.

۴/۲ سیستم۲ :

$$P(s) = \frac{e^{-1s}}{s(s+1)} \qquad (۲۷)$$

سیستم مورد بررسی از طریق شبیه‌سازی‌های عددی در محیط نرم‌افزار $MATLAB$ مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. شناسایی پارامترها با اعمال پاسخ پله واحد به $P(s)$ و محاسبه شیب پاسخ، منحنی زیر به دست می‌آید.




شکل۵. مراحل شناسایی پارامترهای سیستم ۲، رسم خط مماس و استخراج پارامترها

تأخیر زمانی معادل: $L \approx 2$ و بهره آن معادل: $k \approx 1$ می باشد. بنابراین، مدل تقریبی:

$$G_{ps}(s) \approx 1\ \frac{e^{-2s}}{s} \qquad (۲۸)$$

و فرکانس قطع آن به صورت زیر می باشد:

$$\omega_c = \frac{\pi}{2L} = \frac{\pi}{4} \approx 0.7853\ rad/s \qquad (۲۹)$$



شکل۶. طراحی کنترل کننده *PD* و *PI* با روش طراحی حاشیه فاز و حاشیه بهره در سیستم ۲


حال با جاگذاری پارامترها در روابط گفته شده جدول زیر بدست می آید.

جدول۲. نتایج پارامترهای بدست آمده از روش پیشنهادی

نوع کنترل‌کننده	A^*	φ^*(درجه)	K_p	پارامتر زمانی (τ)
PD	0.70	28	0.4854	$\tau_d = 0.6770$
PI	0.15	10	0.1160	$\tau_i = 7.2209$

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، یک روش تحلیلی جدید برای طراحی کنترل کننده PD وPI بر اساس مشخصات حوزه فرکانس ارائه شد که امکان محاسبه مستقیم پارامترهای کنترل‌کننده را از حاشیه فاز و بهره مطلوب فراهم می‌آورد.تحلیل‌های تئوری و نتایج شبیه‌سازی نشان داد که رویکرد پیشنهادی، ضمن حذف کامل خطای حالت ماندگار، به طور مؤثری شاخص‌های عملکرد گذرا را بهبود می‌بخشد. ترکیب سادگی در فرآیند طراحی تحلیلی و قابلیت اطمینان بالا در دستیابی به حاشیه‌های پایداری مطلوب، این روش را به گزینه‌ای کارآمد و عملی برای پیاده‌سازی در سیستم‌های کنترل صنعتی تبدیل می‌نماید. همان‌طور که در شکل ۷مشاهده می‌شود، عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با روش کلاسیک زیگلر–نیکولز، از پایداری و دقت بالاتری برخوردار است. در حالی که روش زیگلر–نیکولز به‌ویژه در تنظیمات حلقه بسته برای مدل‌های مرتبه پایین با چالش‌های اساسی مواجه است، رویکرد تحلیلی ارائه‌شده در این پژوهش با تکیه بر مشخصات فرکانسی مطلوب، فارغ از محدودیت‌های ناشی از ساختار مدل (مانند عدم وجود تأخیر زمانی)، پارامترهای کنترل‌کننده را به صورت دقیق محاسبه می‌نماید.



شکل۷. مقایسه روش زیگلر نیکولز با روش پیشنهادی طراحی کنترل کننده PD و PI با روش طراحی حاشیه فاز و حاشیه بهره در سیستم ۲

لازم به ذکر است که در بررسی سیستم ۱ نتایج نشان داد که استفاده از روش تنظیم حلقه بسته (نوسان پیوسته) زیگلر–نیکولز برای این مدل امکان‌پذیر نیست. از منظر تحلیل فرکانسی، این سیستم یک فرآیند درجه دوم و فاقد تأخیر زمانی است. در چنین سیستم‌هایی، زاویه فاز تنها در فرکانس‌های بی‌نهایت به ۱۸۰- درجه میل می‌کند و هرگز در یک فرکانس محدود از مرز ۱۸۰- درجه عبور نخواهد کرد. به همین دلیل، این سیستم با افزایش بهره کنترل‌کننده تناسبی (K_p) هرگز به مرز ناپایداری و حالت نوسان پیوسته نمی‌رسد. این امر به لحاظ محاسباتی منجر به بدست آمدن بهره نهایی بی‌نهایت ($K_u = \infty$) و در نتیجه، دوره تناوب نهایی صفر ($T_u = 0$) می‌گردد که جایگذاری این مقادیر در روابط زیگلر–نیکولز باعث خطای محاسباتی (تقسیم

بر صفر) می‌شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که روش حلقه بسته زیگلر-نیکولز برای سیستم‌های درجه یک و دوِ فاقد تأخیر زمانی، ذاتاً فاقد کارایی است، در حالی که روش تحلیلی پیشنهادی، بدون نیاز به آزمون‌های نوسانی، به‌سادگی و با اطمینان کامل، پاسخ‌های بهینه را برای این کلاس از سیستم‌ها ارائه می‌دهد.

منابع

[1] K. J. Åström, T. Hagglund, "PID controllers: theory, design and tuning, "Instrument Society of America, 2nd ed. Research Triangle Park, North Carolina:ISA - The Instrumentation, Systems an Automation Society, 1995,35-37,134-138.
[2] C.-H. Chang and K.-W. Han, "Gain margins and phase margins for control systems with adjustable parameters," *Journal of Guidance, Control, and Dynamics*, vol. 13, no. 3, pp. 404-408, 1990
[3] W. K. Ho, C. C. Hang, and L. S. Cao, "Tuning of PID controllers based on gain and phase margin specifications," *Automatica*, vol. 31, no. 3, pp. 497-502, 1995
[4] K. Ogata, Modern Control Engineering, 5th ed. Prentice Hall, 2010
[5] W. K. Ho, O. P. Gan, E. B. Tay, and E. L. Ang, "Performance and gain and phase margins of well-known PID tuning formulas," *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, vol. 4, no. 4, pp. 473-477, July 1996
[6] İrgan H., Tan N. , "PI Control. Design Time Delay Systems Using Diff. Model Order Reduct." Methds, Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering, Vol. 29, No. 1, 2024.
[7] K. J. Åström and T. Hägglund, "Automatic tuning of simple regulators with specifications on phase and amplitude margins," Automatica, vol. 20, no. 5, pp. 645–651, 1984.
[8] Borase, R.P., Maghade, D.K., Sondkar, S.Y. et al. "A review of PID control, tuning methods and applications". Int. J. Dynam. Control **9**, 818–827, 2021.
[9] Š. Bucz and A. Kozáková, "Advanced Methods of PID Controller Tuning for Specified Performance", PID Control for Industrial Processes, Sep. 12, 2018.
[10] Åström KJ, Hägglund T,"Benchmark Systems for PID Control",IFAC Workshop on Digital Control PID'00, 5-7 April 2000,Terrassa, Spain. 2000.
[11] Hang Wu, Weihua Su, Zhiguo Liu." PID controllers: design and tuning methods",Institution of Medical Equipment, Academy of Military Medical Sciences; Tianjin, China,IEEE,2014.
[12] Vishakha Vijay Patel,"Ziegler–Nichols Tuning Method", October 2020.
[13] K. J. Åström and T. Hägglund,"Revisiting the Ziegler–Nichols step response method for PID control",Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, P.O. Box 118, SE-221 00 Lund, Sweden; Journal of Process Control 14,2014.
[14] Bistak, P. Huba, M. Vrancic, D. Chamraz, S. IPDT "Model-Based Ziegler–Nichols Tuning Generalized to Controllers with Higher-Order" Derivatives,2023.
[۱۵] حمیدرضا تقی راد،((مقدمه ای بر اتوماسیون صنعتی و کنترل فرآیندهای صنعتی))،دانشگاه خواجه نصیر،۱۳۸۱،۲۴۳-۲۳۱.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بهبود روش گرادیان مومنتوم‌دار با استفاده از تقریب اندازه ماتریس هسین

فاطمه زهرا شجاعی[۱]، محمد ملایی امام زاده [۲]، ملیحه مغفوری فرسنگی [۳]

[۱]دانشجو کارشناسی‌ارشد، بخش مهندسي برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، fatemehshojaei77@eng.uk.ac.ir

[۲]عضو هیئت‌علمي، بخش مهندسي برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، molaie@uk.ac.ir

[۳]عضو هیئت‌علمي، بخش مهندسي برق، دانشگاه شهید باهنر کرمان، mmaghfoori@uk.ac.ir

چکیده

بهینه‌سازی یکی از ارکان اساسی در مهندسی و علوم محاسباتی است و نقش کلیدی در بهبود عملکرد سامانه‌ها و طراحی ساختارهای بهینه ایفا می‌کند. مسائل واقعی مهندسی اغلب به‌صورت یافتن کمینه یا بیشینه تابع هدف در حضور مجموعه‌ای از قیود مدل‌سازی می‌شوند. روش‌های کلاسیک مرتبه اول مانند گرادیان نزولی، با ساختار ساده و کارایی محاسباتی مناسب، گسترده به کار گرفته شده‌اند، اما با چالش‌هایی نظیر همگرایی کند و گیرافتادن در کمینه‌های محلی مواجه هستند. روش‌های مرتبه دوم، با بهره‌گیری از اطلاعات انحنای تابع هدف، دقت بالاتری ارائه می‌دهند، اما هزینه محاسباتی و نیاز به ذخیره‌سازی هسین محدودیت ایجاد می‌کند. روش‌های هوشمند و ترکیبی مانند گرادیان مزدوج، گرادیان نزولی تصادفی، بهینه‌سازهای تطبیقی و الگوریتم‌های نوین مبتنی بر تقریب مرتبه دوم توسعه یافته‌اند تا سرعت همگرایی، پایداری و مقیاس‌پذیری بهینه‌سازی در مسائل بزرگ و پیچیده افزایش یابد. بااین‌حال، نیاز به تخمین قطر ماتریس هسین همچنان موجب افزایش پیچیدگی محاسباتی در مسائل بزرگ‌مقیاس می‌شود .در این مقاله، رویکردی نوین برای بهبود الگوریتم گرادیان مومنتوم‌دار نرمالیزه شده ارائه شده است. این رویکرد با بهره‌گیری از تقریب نرم ماتریس هسین بر پایه نتایج پیشین، طراحی شده است تا سرعت همگرایی را بهبود دهد و درعین‌حال بدون افزودن پیچیدگی محاسباتی، موجب بهبود پایداری و همگرایی الگوریتم شود.

واژه‌هاي كليدي

روش‌های بهینه‌سازی، الگوریتم گرادیان نزولی، گرادیان مومنتوم‌دار، تقریب مرتبه دوم، مومنتوم نرمالیزه‌شده

۱. مقدمه

بهینه‌سازی به‌عنوان یکی از ارکان اساسی در علوم مهندسی و علوم محاسباتی، نقشی کلیدی در بهبود عملکرد سامانه‌ها و طراحی ساختارهای بهینه ایفا می‌کند. بسیاری از مسائل واقعی مهندسی را می‌توان به‌صورت یافتن بهترین مقدار یک تابع هدف در حضور مجموعه‌ای از قیود مدل‌سازی کرد (Das, *2025*؛ Yang, *2020*). هدف اصلی در این مسائل، دستیابی به پاسخی است که ضمن ارضای قیود، بهترین عملکرد ممکن را از نظر معیارهایی نظیر هزینه، دقت، بازده و پایداری فراهم سازد. باوجود توسعه گسترده روش‌های کلاسیک بهینه‌سازی، همچنان بسیاری از الگوریتم‌های موجود در مواجهه با مسائل بزرگ‌مقیاس و توابع غیرخطی پیچیده با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. روش‌های مبتنی بر گرادیان، به‌ویژه گرادیان نزولی[۵] ، به دلیل ساختار ساده و کارایی محاسباتی مناسب، به‌صورت گسترده مورداستفاده قرار گرفته‌اند؛ بااین‌حال، این روش‌ها وابستگی شدیدی به انتخاب پارامترهایی نظیر نرخ یادگیری دارند و در بسیاری از کاربردهای عملی با مشکل همگرایی کند، نوسانات زیاد و گیرافتادن در کمینه‌های محلی مواجه می‌شوند (Ruder, *2016*). ازسوی‌دیگر، روش‌های مرتبه دوم نظیر روش نیوتن[۱] و شبه نیوتن، با بهره‌گیری از اطلاعات انحنای تابع هدف،[۲] امکان تعیین جهت‌های جست‌وجوی دقیق‌تری را فراهم می‌کنند، اما هزینه بالای محاسباتی و نیاز به ذخیره‌سازی ماتریس هسین[۳] باعث شده است که استفاده از این روش‌ها در مسائل بزرگ‌مقیاس با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شود (Lam, *2020*). این محدودیت‌ها موجب شده است که پژوهش‌های اخیر به سمت توسعه روش‌های هوشمندتر و ترکیبی سوق پیدا کند؛ روش‌هایی که بدون افزایش چشمگیر هزینه محاسباتی، توانایی بهره‌گیری از اطلاعات غنی‌تر را داشته باشند. در همین راستا، روش‌هایی نظیر گرادیان مزدوج[۴] ، گرادیان نزولی تصادفی و بهینه‌سازهای تطبیقی توسعه یافته‌اند. روش گرادیان مزدوج نخستین‌بار توسط Hestenes و Stiefel برای حل دستگاه‌های خطی متقارن و مثبت معین معرفی شد (Hestenes & Stiefel*1952*) و سپس توسط Fletcher و Reeves به مسائل بهینه‌سازی غیرخطی تعمیم یافت؛ این تعمیم کوشیده است بدون نیاز به محاسبه صریح هسین، سرعت همگرایی بالاتری نسبت به گرادیان کلاسیک فراهم کند (Fletcher & Reeves,*1964*). همچنین، گرادیان نزولی تصادفی به دلیل قابلیت مقیاس‌پذیری بالا در مسائل داده‌محور، به یکی از ارکان اصلی یادگیری ماشین تبدیل شده است (Bottou, *2010*). به‌منظور افزایش پایداری و کارایی این روش‌ها، اصلاحاتی نظیر مومنتوم[۵] و تنظیم بهینه گام یادگیری پیشنهاد شده است (Taş, *2017*).[۶]

علاوه بر این، الگوریتم‌های تطبیقی نظیر گرادیان تطبیقی[۷] با تنظیم پویای نرخ یادگیری برای هر پارامتر بر اساس مجموع تاریخچه مربعات گرادیان معرفی شد (Duchi et al ..., *2011*) و در ادامه RMSprop[۸] با جایگزینی این مجموع تاریخی با یک میانگین متحرک‌نمایی[۹] ، مشکل کاهش بیش از حد نرخ یادگیری در گرادیان تطبیقی را برطرف کرد (Tieleman & Hinton, *2012*). در این مقاله، یک چارچوب بهینه‌سازی نوین مبتنی بر الگوریتم گرادیان مومنتوم‌دار نرمالیزه‌شده (قوامی، ۱۴۰۲؛ قوامی، ملایی و مغفوری، ۱۴۰۳) ارائه می‌شود که با به‌کارگیری تقریب نرم ماتریس هسین و باتکیه‌بر شواهد تجربی و نتایج پیشین، توسعه‌یافته است تا سرعت همگرایی آن بهبود یابد. این رویکرد ضمن حفظ سادگی محاسباتی، موجب ارتقای پایداری و افزایش سرعت همگرایی الگوریتم در مسائل با ابعاد بالا و فضای پارامتری پیچیده می‌گردد. ساختار مقاله به این صورت سازمان‌دهی شده است: در بخش دوم کارهای مرتبط مرور می‌شود؛ در بخش سوم روش پیشنهادی معرفی می‌شود؛ در بخش چهارم، محیط شبیه‌سازی و معیارهای ارزیابی و در ادامه نتایج شبیه‌سازی و بحث بررسی می‌شود؛ و در بخش پنجم نیز به جمع‌بندی مقاله و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

---

۱ Gradient Descent
۲ Newton Method
۳ Hessian Matrix
۴ Conjugate Gradient
۵ Momentum
۶ AdaGrad
۷ Root Mean Square Propagation
۸ Exponential Moving Average

2. مبانی بهینه‌سازی و مروری بر کارهای مرتبط

در این بخش، مبانی نظری روش‌های بهینه‌سازی و روند تکامل آن‌ها از روش‌های مرتبه اول تا الگوریتم‌های نوین مرور می‌شود. همچنین کارهای مرتبط شامل گرادیان کاهشی، گرادیان مزدوج، بهینه‌سازهای تطبیقی بررسی می‌گردد تا جایگاه روش پیشنهادی روشن شود.

۲-۱. گرادیان کاهشی:

روش گرادیان کاهشی یکی از ساده‌ترین و بنیادی‌ترین ابزارهای بهینه‌سازی مرتبه اول است که هدف آن کمینه‌سازی یک تابع هدف $f(\theta)$ با حرکت در جهت منفی گرادیان است. مسئله بهینه‌سازی نامقید به‌صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$\min_{\theta \in \mathbb{R}^n} f(\theta) \quad (۱)$$

که در آن $f(\theta)$یک تابع هدفی هموار و مشتق‌پذیر بوده و θ بردار پارامترهای قابل بهینه‌سازی است.

در ساده‌ترین حالت، گرادیان کاهشی استاندارد[۵] پارامترها را مطابق رابطه زیر به‌روزرسانی می‌کند:

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \propto_k g_k \quad (۲)$$

که در آن، θ_k پارامترهای بهینه‌سازی و $\propto_k$ طول گام حرکت در تکرار[۵] k ام بهینه‌سازی هستند. g_k گرادیان[۶] است که به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

$$g_k = \nabla_\theta f(\theta_k) = \frac{\partial f(\theta)}{\partial \theta} | \theta = \theta_k \quad (۳)$$

در روش گرادیان، مسئله اصلی انتخاب $\propto_k$ مناسب است که مقادیر کوچک آن سبب همگرایی کند و مقادیر بزرگ سرعت همگرایی را افزایش می‌دهد؛ اما ممکن است سبب واگرایی شود *(Polyak, 2024)*. بااین‌حال، وابستگی شدید به طول گام حرکت، حساسیت به انحنای تابع و کندی همگرایی در مسائل بد شرط[۶] باعث شده است که روش‌های پیشرفته‌تر مبتنی بر گرادیان، مانند مومنتوم[۷]، روش‌های تطبیقی و استفاده از تقریب‌های مرتبه دوم معرفی شوند *(Kumar et al., 2024; Cano, 2021)*.

۲-۲. گرادیان مزدوج:

روش گرادیان مزدوج به‌عنوان الگوریتمی مبتنی بر اطلاعات گرادیان، در ابتدا برای حل دستگاه‌های خطی متقارن و مثبت معین و معادل آن، کمینه‌سازی توابع درجه دوم، توسعه یافت (*Hestenes & Stiefel, 1952*). این روش معمولاً[۸] برای حل دستگاه خطی

$$A\theta = b \quad (۴)$$

و معادل آن، کمینه‌سازی تابع درجه دوم زیر به کار می‌رود:

$$Min\ f(\theta) = \frac{1}{2}\theta^T A\theta - b^T\theta \quad (۵)$$

که در آن A ماتریسی متقارن و مثبت معین است.

ایده اصلی این روش در مقایسه با بیشترین کاهش، نحوه انتخاب جهت‌های جستجو است. در بیشترین کاهش، در هر تکرار حرکت صرفاً[۹] در جهت منفی گرادیان انجام می‌شود؛ این امر، به‌ویژه در مسائل با انحنای نامناسب، می‌تواند به تکرار مسیرها و کندی همگرایی منجر شود. در مقابل، در روش گرادیان مزدوج، جهت‌های جستجو به‌گونه‌ای انتخاب می‌شوند که نسبت به یکدیگر مزدوج باشند؛ به این معنا که هر جهت جدید، مؤلفه‌ای مستقل از جهات پیشین در فضای حل فراهم می‌کند و از بازگشت به مسیرهای طی شده جلوگیری می‌شود. در نتیجه، این روش قادر است در یک

[5] Batch Gradient Descent
[5] Iteration
[6] ill-conditioned
[0]
[8]
[9]

فضای n-بعدی، در حالت ایده‌آل و در غیاب خطاهای عددی، پس از حداکثر n تکرار به جواب دقیق دست یابد. به دلیل این ویژگی، گرادیان مزدوج در مقایسه با بیشترین کاهش همگرایی سریع‌تری دارد و به‌ویژه برای مسائل بزرگ‌مقیاس با ساختار درجه دوم بسیار مناسب است. اگرچه روش گرادیان مزدوج کلاسیک به طور خاص برای توابع درجه دوم فرمول‌بندی شده و دارای همگرایی متناهی است، یکی از مهم‌ترین تعمیم‌های آن به مسائل غیرخطی، روش فلچر–ریوز (*FR*) است که توسط *Fletcher and Reeves (1964)*[6] ارائه شد. در این تعمیم، به‌جای بهره‌گیری از فرم درجه دوم صریح تابع هدف، از گرادیان تابع غیرخطی برای ساخت جهت‌های جستجوی مزدوج تقریبی استفاده می‌شود. بر پایه فرمول‌بندی ارائه‌شده در *Nocedal and Wright (2006)*، الگوریتم فلچر–ریوز به شرح زیر است. ابتدا نقطه شروع و جهت اولیه

$$(۶)\ p_0 = -g_0$$

انتخاب می‌شود. در هر تکرار k، طول گام $\propto_k$ و نقطه جدید به‌صورت:

$$\propto_k = \frac{-g_k' p_k}{p_k' A p_k} \qquad (۷)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \propto_k p_k \qquad (۸)$$

به‌روزرسانی می‌شود. سپس ضریب مزدوج‌سازی فلچر–ریوز مطابق رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$\beta_{K+1}^{FR} = \frac{g_{k+1}^T g_{k+1}}{g_k^T g_k} \qquad (۹)$$

و جهت جستجوی بعدی از ترکیب گرادیان جاری و جهت پیشین به دست می‌آید:

$$p_{k+1} = -g_{k+1} + \beta_{K+1}^{FR} p_k \qquad (۱۰)$$

این فرایند تا برقراری شرط توقف (معمولاً کوچک‌تر شدن $\|g_k\|$ از یک آستانه مشخص) تکرار می‌شود. ویژگی بارز این روش آن است که هیچ‌گاه به‌صورت صریح به ماتریس هسین تابع هدف نیاز ندارد و تنها با استفاده از گرادیان‌های متوالی، رفتاری شبه‌مرتبه دوم از خود نشان می‌دهد؛ همین ویژگی موجب کارایی محاسباتی و حافظه‌ای بالای آن در مسائل بزرگ‌مقیاس شده است.

۳-۲. روش نیوتن:

در کنار روش‌های مرتبه اول، روش نیوتن به‌عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوریتم‌های بهینه‌سازی مرتبه دوم مطرح است که علاوه بر گرادیان، از اطلاعات انحنای تابع هدف نیز بهره می‌گیرد. این اطلاعات از طریق ماتریس هسین به دست می‌آید که برای تابع هدف دو بار مشتق‌پذیر $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$، به‌صورت ماتریسی مربعی و متقارن از مشتقات جزئی مرتبه دوم تعریف می‌شود:

$$\nabla^2 f(\theta) = H = \frac{\partial^2 f(\theta)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \quad i,j = 1,\dots,n \qquad (۱۱)$$

در روش نیوتن، جهت حرکت با حل دستگاه خطی تعیین می‌شود. بهره‌گیری از اطلاعات انحنا موجب می‌شود روش نیوتن، به‌ویژه در همسایگی نقطه بهینه و برای توابع محدب، از نرخ همگرایی درجه دوم برخوردار باشد و با تعداد تکرار کمتری نسبت به روش‌های مرتبه اول به جواب برسد *(Nocedal & Wright, 2006)*. بااین‌حال، محاسبه و به‌ویژه معکوس‌سازی ماتریس هسین در مسائل با تعداد پارامتر بالا از نظر محاسباتی و حافظه‌ای بسیار پرهزینه است؛ همچنین در صورت تکین یا نزدیک به تکین بودن هسین، الگوریتم ممکن است ناپایدار شود یا به همگرایی نرسد. این محدودیت‌ها موجب شده‌اند که استفاده مستقیم از روش نیوتن در مسائل بزرگ‌مقیاس عملاً غیرکاربردی باشد.

[6] Fletcher–Reeves [1]

۴-۲. گرادیان مومنتوم‌دار:

روش گرادیان مومنتوم‌دار به‌عنوان یکی از بهبودهای مؤثر روش گرادیان کاهشی کلاسیک معرفی شده است (Polyak, *1964*). این روش با الهام از مدل حرکت یک‌ذره در میدان نیرو، به‌جای اتکا صرف بر گرادیان لحظه‌ای، از ترکیب اطلاعات گرادیان‌های جاری و گذشته برای به‌روزرسانی پارامترها استفاده می‌کند. در این چارچوب، یک متغیر کمکی موسوم به مومنتوم به فرایند بهینه‌سازی افزوده می‌شود که نقش تجمیع اثر گرادیان‌ها در طول تکرارها را ایفا می‌کند.

قانون به‌روزرسانی در روش مومنتوم‌دار به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$V_{k+1} = \mu V_k + g_k \qquad (۱۲)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta V_{k+1} \qquad (۱۳)$$

که در آن θ_k بردار پارامترها در تکرار k، v_k متغیر مومنتوم، η نرخ یادگیری و $\mu \in (۰,۱)$ ضریب مومنتوم است.

افزودن مؤلفه مومنتوم موجب حفظ جهت حرکت در مسیرهای همسو، کاهش نوسانات در جهات با انحنای زیاد و تسریع همگرایی الگوریتم می‌شود. به‌ویژه در توابع با هندسه پیچیده یا دره‌های باریک، این روش نسبت به گرادیان کاهشی کلاسیک پایداری عددی بالاتری از خود نشان می‌دهد. افزون بر شکل کلاسیک مومنتوم (روش گوی سنگین)، نسخه‌های شتاب‌یافته‌ای نظیر روش گرادیان شتاب‌یافته نستروف نیز معرفی شده‌اند که با محاسبه گرادیان در یک نقطه پیش‌بینی‌شده به‌جای نقطه جاری، نرخ همگرایی نظری بهتری را برای توابع محدب هموار فراهم می‌آورند (Nesterov, *1983*). به همین دلیل، گرادیان مومنتوم‌دار به‌عنوان یکی از اجزای پایه‌ای بسیاری از الگوریتم‌های بهینه‌سازی مدرن، از جمله روش‌های تطبیقی، مورداستفاده قرار گرفته است.

اگر چه در الگوریتم‌های مبتنی بر محاسبه ماتریس هسین از نرخ همگرایی بالاتری برخوردارند، اما محاسبه‌ی ماتریس هسین که در مسائل یادگیری عمیق از جمله یادگیری شبکه‌های عصبی معمولاً به‌صورت عددی برآورد می‌شود مستلزم صرف هزینه‌ی محاسباتیِ قابل‌توجهی است و زمان اجرا را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این محدودیت، ضرورت ارائه‌ی رویکردی کارآمدتر را ایجاب می‌کند ازاین‌رو، در بخش بعد، چارچوب بهینه‌سازی پیشنهادی این مقاله معرفی و بررسی می‌شود.

3. الگوریتم گرادیان پیشنهادی

در این بخش، چارچوب بهینه‌سازی نوینی مبتنی بر الگوریتم گرادیان مومنتوم‌دار نرمال‌شده ارائه می‌شود که با بهره‌گیری از یک تقریب نرم و کم‌هزینه از اطلاعات مرتبه دوم، تلاش می‌کند سرعت همگرایی و پایداری فرایند بهینه‌سازی را بدون نیاز به محاسبه مستقیم ماتریس هسین افزایش دهد. در بسیاری از مسائل بهینه‌سازی بزرگ‌مقیاس، استفاده از اطلاعات مرتبه دوم به دلیل هزینه محاسباتی و حافظه موردنیاز، امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو، هدف اصلی روش پیشنهادی استخراج اطلاعاتی از انحنای تابع هدف تنها با استفاده از گرادیان‌های متوالی و به‌کارگیری آن در تنظیم اندازه گام به‌روزرسانی است .در روش پیشنهادی، جهت حرکت همانند روش‌های مومنتوم از اطلاعات مرتبه اول به دست می‌آید، اما اندازه گام علاوه بر نرخ یادگیری، تحت‌تأثیر شاخصی از انحنای محلی تابع هدف نیز قرار می‌گیرد. این شاخص از نسبت تغییرات گرادیان به تغییرات پارامترها محاسبه شده و بدون تشکیل یا تقریب صریح ماتریس هسین، اطلاعات مفیدی از رفتار موضعی تابع هدف فراهم می‌کند. بدین ترتیب، الگوریتم ضمن حفظ سادگی روش‌های مرتبه اول، قادر است در نواحی با انحنای زیاد از گام‌های محافظه‌کارانه و در نواحی هموار از گام‌های بزرگ‌تر استفاده کند.

۱-۳. مومنتوم نرمالیزه‌شده:

در روش‌های مبتنی بر گرادیان، استفاده از مومنتوم موجب کاهش نوسانات و افزایش سرعت همگرایی در راستاهای مناسب می‌شود. بااین‌حال، اندازه بردار مومنتوم ممکن است در طول فرایند بهینه‌سازی تغییرات قابل‌توجهی داشته باشد که این موضوع می‌تواند باعث ناپایداری یا کاهش دقت به‌روزرسانی پارامترها شود. برای رفع این مشکل، در روش پیشنهادی ابتدا بردار مومنتوم مطابق رابطه (۱۴) محاسبه می‌شود .

$$\hat{g}_k = \beta \hat{g}_{k-1} + (1-\beta) g_k \qquad (۱۴)$$

که در آن $\beta \in (۰,۱)$ضریب مومنتوم بوده و میزان تأثیر اطلاعات گذشته را کنترل می‌کند. سپس جهت حرکت با استفاده از نرمال‌سازی بردار مومنتوم مطابق رابطه (۱۵) و (۱۶) محاسبه می‌شود.

$$\overline{g_k} = \frac{\hat{g}_k}{\| \hat{g}_k \| + \epsilon} \qquad (۱۵)$$

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \, \overline{g_k} \qquad (۱۶)$$

دراین‌رابطه، ϵ یک مقدار کوچک مثبت برای جلوگیری از تقسیم بر صفر است. نرمال‌سازی مومنتوم موجب می‌شود جهت حرکت مستقل از اندازه بردار گرادیان تعیین شود و تغییرات تنها در راستای مناسب اعمال گردد. در نتیجه، الگوریتم نسبت به تغییرات شدید مقیاس گرادیان حساسیت کمتری داشته و رفتار پایدارتری در طول فرایند بهینه‌سازی خواهد داشت.

۲-۳. روش نیوتن و تقریب هسین

اگر تابع هدف دو بار مشتق‌پذیر باشد، روش نیوتن به‌صورت زیر قابل‌اجرا است و بر همین اساس، می‌توان بدون تشکیل صریح ماتریس هسین، از نسبت تغییرات گرادیان به تغییرات پارامترها به‌عنوان شاخصی از شدت انحنای محلی استفاده کرد .در نسخه نخست روش پیشنهادی، این شاخص مستقیماً از گرادیان‌های متوالی محاسبه شده و مطابق رابطه تعریف می‌شود.

$$\| H \| = \frac{\partial g_k}{\partial \theta_k} \rightarrow \| H \| \cong \frac{\| \Delta g_k \|}{\| \Delta \theta_k \|} \rightarrow \| H \| \cong \frac{\| g_k - g_{k-1} \|}{\| \theta_k - \theta_{k-1} \| + \epsilon} \qquad (۱۷)$$

دراین‌رابطه، صورت کسر میزان تغییرات گرادیان و مخرج آن اندازه جابه‌جایی پارامترها را نشان می‌دهد؛ بنابراین مقدار حاصل بیانگر شدت تغییرات گرادیان نسبت به تغییرات پارامترها بوده و می‌تواند تقریب مناسبی از اندازه ماتریس هسین ارائه دهد. هرچه مقدار H بزرگ‌تر باشد، نشان‌دهنده افزایش انحنای تابع بوده و انتظار می‌رود اندازه گام به‌روزرسانی کاهش یابد.

۳-۳. هموارسازی قانون به‌روزرسانی

به‌منظور جلوگیری از خطای محاسبات عددی در محاسبه اندازه هسین، می‌توان مقدار محاسبه شده را با استفاده از میانگین متحرک‌نمایی به‌صورت زیر هموار کرد.

$$h_k = \| H_k \| \cong \frac{\|g_k - g_{k-1}\|}{\|\theta_k - \theta_{k-1}\|} \quad \rightarrow \quad \widehat{h_k} = \rho \widehat{h_{k-1}} + (1-\rho) h_k \qquad (۱۸)$$

که در آن ρ ضریب هموارسازی است. مقادیر بزرگ‌تر ρ باعث افزایش پایداری تخمین انحنا و مقادیر کوچک‌تر موجب واکنش سریع‌تر نسبت به تغییرات جدید می‌شوند. بدین ترتیب، مقدار h_k تخمینی نرم، پایدار و کم‌هزینه از شدت انحنای محلی تابع هدف ارائه می‌دهد .قانون به‌روزرسانی پارامترها مطابق رابطه (۱۹) به‌صورت زیر تعریف می‌شود.

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k H^{-1} g_k \qquad (۱۹)$$

که دراین‌رابطه H ماتریس هسین است و η_k جهت پایدارسازی برای توابع غیرخطی استفاده شده است. ازآنجایی‌که محاسبه H بسیار سنگین است در این مقاله پیشنهاد شده است که به‌جای ماتریس هسین از اندازه آن استفاده شود.

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k \parallel H \parallel^{-1} g_k \quad (۲۰)$$

جهت حذف نویزهای به وجودآمده در هسین و گرادیان و جلوگیری از سینگولاریتی رابطه به‌صورت زیر اصلاح می‌شود.

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta_k \frac{\overline{g_k}}{\hat{h} + \epsilon} \quad (۲۱)$$

دراین‌رابطه، $\hat{h}$ نقش تنظیم‌کننده اندازه گام را ایفا می‌کند. زمانی که الگوریتم وارد ناحیه‌ای با انحنای زیاد شود، مقدار$\hat{h}$ افزایش‌یافته و اندازه گام به طور خودکار کاهش پیدا می‌کند. در مقابل، در نواحی هموار مقدار$\hat{h}$ کوچک‌تر بوده و امکان حرکت سریع‌تر به سمت نقطه بهینه فراهم می‌شود.

۴-۳. ویژگی‌های روش پیشنهادی

ویژگی اصلی روش پیشنهادی، استفاده هم‌زمان از اطلاعات مرتبه اول و تقریب نرم اطلاعات مرتبه دوم بدون نیاز به تشکیل یا تقریب صریح ماتریس هسین است .در این روش، جهت حرکت توسط مومنتوم نرمال‌شده تعیین شده و اندازه گام بر اساس شدت انحنای محلی تنظیم می‌شود؛ بنابراین، ضمن حفظ پیچیدگی محاسباتی در حد روش‌های مرتبه اول، الگوریتم قادر است در نواحی مختلف فضای جستجو رفتار تطبیقی مناسبی داشته باشد. این ویژگی موجب افزایش پایداری، کاهش نوسانات، بهبود سرعت همگرایی و عملکرد بهتر در مسائل بهینه‌سازی بزرگ‌مقیاس می‌شود.

4. نتایج شبیه‌سازی

در این بخش، عملکرد الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با دو روش مرجع ارزیابی می‌شود: روش گرادیان مزدوج فلچر–ریوز (FR) که برای محاسبه طول گام از اطلاعات هسین استفاده می‌کند به‌عنوان روش مرجع دارای هزینه محاسباتی مرتبه دوم و گرادیان کاهشی (GD) به‌عنوان مبنای مرتبه اول در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این بخش، بررسی این پرسش است که هزینه محاسباتی و کیفیت همگرایی هر یک از این روش‌ها با افزایش بعد مسئله چگونه تغییر می‌کند. به‌منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، چند تابع هدف استاندارد برای اجرای شبیه‌سازی‌ها انتخاب شده‌اند.


در تمامی شبیه‌سازی‌ها، گرادیان تابع هدف به‌صورت عددی و با روش تفاضل پیشرو (برای گرادیان با گام Δ=۱۰$^{-۸}$و برای ماتریس هسین در روش FR با گام Δ=۱۰$^{-۴}$) محاسبه شده است. در روش GD، به دلیل حساسیت بیشتر این الگوریتم به خطای عددی گرادیان، از یک گام ثابت و یکسان برای هر سه تابع استفاده نشد؛ زیرا این کار در عمل به واگرایی الگوریتم می‌انجامید. ازاین‌رو، گام تفاضل گرادیان در GD به‌صورت اختصاصی برای هر تابع تنظیم شد: Δ=۱۰$^{-۸}$برای *Zakharov*، Δ = ۱۰$^{-۵}$برای Rosenbrock و Δ=۱۰$^{-۲}$ برای Csendes. این نیاز به تنظیم دستی و وابسته به تابع، خود نشان‌دهنده حساسیت بالاتر GD به‌دقت محاسبه گرادیان است؛ در مقابل، روش پیشنهادی و FR با یک گام ثابت در تمامی آزمون‌ها پایدار عمل کردند. پارامترهای ضریب مومنتوم (β) و ضریب میرایی تخمین هسین (ρ) برای هر سه تابع و تمامی الگوریتم‌ها برابر با ۰٫۹ در نظر گرفته شده‌اند. نرخ یادگیری در پیشنهادی بر اساس زمان‌بندی کسینوسی از مقدار اولیه η_0 تا کران پایین η_{min} کاهش می‌یابد. بودجه تکرار برای الگوریتم‌ها برابر با ۱۰۰۰ تکرار در نظر گرفته شده است؛ روش FR، به دلیل هزینه سنگین ساخت ماتریس هسین کامل در هر گام، به ۲۰۰ تکرار محدود شده تا زمان اجرای آن در ابعاد بالا در بازه‌ای قابل‌مقایسه باقی بماند.

دو معیار برای مقایسه عملکرد الگوریتم‌ها در نظر گرفته شده است: (۱) مقدار نهایی تابع هدف پس از اتمام بودجه تکرار که معیاری از دقت و کیفیت همگرایی است؛ و (۲) زمان اجرای واقعی (wall-clock) هر الگوریتم که هزینه محاسباتی واقعی آن را آشکار می‌سازد. این معیار دوم به‌ویژه در مقایسه با روش FR که نیازمند ساخت و ذخیره‌سازی ماتریس هسین کامل با پیچیدگی $O(n^2)$ در هر تکرار است، اهمیت بنیادین می‌یابد.


۴-۱. تابع هدف اول

تابع *Zakharov* یک تابع معیار هموار با کمینه سراسری در مبدأ است (*Plevris & Solorzano, 2022*). این تابع اگرچه در بخش درجه دوم خود کاملاً محدب است، اما دو جمله‌ی وابسته به مجموع وزن‌دار متغیرها که به‌صورت توان دوم و چهارم در تابع هدف ظاهر می‌شوند (رابطه‌ی ۲۲)، باعث می‌شوند سطح تابع در راستاهای غیرمحوری انحنای غیریکنواخت و به‌مراتب شدیدتری نسبت به یک تابع درجه دوم ساده پیدا کند. به همین دلیل، این تابع اگرچه ساختاری نسبتاً ساده دارد، آزمون مناسبی برای سنجش کارایی پایه‌ی الگوریتم‌ها در یک محیط کم‌بعد و نسبتاً خوش‌رفتار است. در این مطالعه، بعد تابع $n=10$ در نظر گرفته شده است، به این دلیل که هزینه‌ی محاسبه‌ی ماتریس هسین کامل در روش *FR* در این مقیاس هنوز ناچیز است؛ بنابراین این تابع بستری بی‌طرفانه برای مقایسه‌ی دقت همگرایی الگوریتم‌ها فراهم می‌کند، پیش از آنکه هزینه‌ی محاسباتی *FR* در ابعاد بالاتر وارد مقایسه شود.

$$F_1(x) = \sum_{k=1}^{D=10} x_k^2 + \sum_{k=1}^{D=10} (0.5kx_k)^2 + \sum_{k=1}^{D=10} (0.5kx_k)^4 \qquad (۲۲)$$



شکل ۱. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع Zakharov بر حسب تکرار.




شکل ۲. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع Zakharov بر حسب زمان اجرا.


۴/۲. تابع هدف دوم

تابع *Rosenbrock (Rosenbrock, 1960)* یکی از توابع معیار کلاسیک برای ارزیابی عملکرد الگوریتم‌ها در مواجهه با دره‌های باریک و شرایط بدشرط است *(Plevris & Solorzano, 2022)*.ساختار این تابع به‌گونه‌ای است که یک دره‌ی سهمی‌شکل و باریک را در فضای پارامترها ایجاد می‌کند؛ در امتداد این دره شیب تابع بسیار ملایم است، درحالی‌که در عرض آن انحنا به‌شدت زیاد است. این ناهمگنی شدید در انحنا موجب می‌شود روش‌های مرتبه اول ساده در جهت عرضی دره دچار نوسان شوند و در جهت طولی آن با سرعتی بسیار کند پیش بروند. ازاین‌رو، این تابع بستر مناسبی برای سنجش توانایی روش پیشنهادی در تطبیق اندازه‌ی گام با شدت انحنای محلی است. انتخاب بعد بالا n=۳۰۰ در این آزمون به طور خاص باهدف آشکارسازی رشد هزینه‌ی محاسباتی $O(n^2)$ روش *FR* در کنار دشواری ذاتی این تابع صورت‌گرفته است؛ نقطه‌ی بهینه در بردار یک‌ها قرار دارد.

$$F_2(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [100(x_{i+1} - x_i^2)^2 + (x_i - 1)^2] \quad (۲۳)$$



شکل ۳. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع ***Rosenbrock*** بر حسب تکرار




شکل ۴. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع ***Rosenbrock*** بر حسب زمان اجرا


۴٫۳. تابع هدف سوم

تابع *Csendes* یک تابع معیار غیرخطی با رفتار حساس در نزدیکی مبدأ است*(Csendes, 1981)* . جمله‌ی $sin\left(\frac{1}{x_i}\right)$ در ساختار این تابع (رابطه‌ی ۲۴) باعث می‌شود گرادیان در همسایگی نقطه‌ی بهینه به‌شدت نوسانی و غیر هموار شود، به‌گونه‌ای که تفاضل گرادیان‌های متوالی که مبنای تخمین نرم هسین در روش پیشنهادی است می‌تواند در این ناحیه نویزی و نامعتبر باشد. این ویژگی، *Csendes* را به آزمونی حساس برای سنجش پایداری روش پیشنهادی در برابر نوسانات تخمین انحنا تبدیل می‌کند و به طور مستقیم توضیح‌دهنده‌ی افت عملکرد روش پیشنهادی در نتایج بخش ۴٫۴ است. انتخاب بعد بالا در کنار این حساسیت ذاتی، امکان بررسی هم‌زمان پایداری عددی و مقیاس‌پذیری محاسباتی روش‌ها را فراهم می‌کند؛ نقطه بهینه در مبدأ قرار دارد.

$$F_3(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i^6 \left(2 + sin\left(\frac{1}{x_i}\right)\right) \qquad (۲۴)$$



شکل ۵. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع Csendes بر حسب تکرار



شکل ۶. رسم نتایج بهینه‌سازی برای تابع Csendes بر حسب زمان اجرا

۴٫۴. تجزیه‌وتحلیل نتایج

جدول ۱ مقدار نهایی تقریبی تابع هدف و جدول ۲ زمان اجرای واقعی تقریبی هر الگوریتم را برای سه تابع موردمطالعه نشان می‌دهد.

جدول ۱. مقدار نهایی تقریبی تابع هدف پس از اتمام بودجه تکرار

[46] تابع (بعد n)	FR [47]	*GD* [48]	*Proposed* [49]
Zakharov (n=۱۰) [50]	2×10^{-15} [53]	۱۹ [56]	1×10^{0} [59]
Rosenbrock (n=۳۰۰) [51]	1×10^{-10} [54]	×۱۰ [57]	۱×۱۰⁻⁶ [60]
Csendes (n=۴۰۰) [52]	10^{-} [55]	۳	۲×۱۰⁻⁴ [61]
	۱٫۵×^{2}	1×10^{0} [58]	

جدول ۲. زمان اجرای واقعی (ثانیه) تا پایان بودجه تکرار هر الگوریتم

[62] تابع (بعد n)	FR [63] (۲۰۰ تکرار)	*GD* [64] (۱۰۰۰ تکرار)	*Proposed* [65]
Zakharov (*n*=۱۰) [66]	0.09 [69]	0.045 [72]	0.07 [75]
Rosenbrock (*n*=۳۰۰) [67]	1 [70]	0.45 [73]	0.5 [76]
Csendes (*n*=۴۰۰) [68]	100 [71]	۲۲ [74]	۱۰ [77]

مقایسه دو جدول، روند موردانتظار این پژوهش را به‌روشنی نشان می‌دهد. در بعد کم (n=۱۰)، هزینه ساخت ماتریس هسین برای FR ناچیز است و این روش هم از نظر دقت نهایی و هم از نظر زمان اجرا (حدود ۰٫۰۹ ثانیه) با GD و روش پیشنهادی قابل‌رقابت است. با افزایش بعد به n=۳۰۰، هرچند FR هنوز به همگرایی می‌رسد، اما زمان اجرای آن به حدود ۱ ثانیه افزایش می‌یابد؛ یعنی باوجود اجرای تنها ۲۰۰ تکرار (به‌جای ۱۰۰۰ تکرار GD و روش پیشنهادی)، حدود ۲ برابر کندتر از این دو روش عمل می‌کند. در بعد n=۴۰۰ این روند به‌شدت تشدید می‌شود: FR برای همان ۲۰۰ تکرار به حدود ۱۰۰ ثانیه زمان نیاز دارد که تقریباً ۵ تا ۱۰ برابر کندتر از GD و روش پیشنهادی است؛ این دو روش، باوجود اجرای کامل ۱۰۰۰ تکرار، تنها در حدود ۱۰ تا ۲۰ ثانیه به پایان می‌رسند. این شکاف با افزایش بعد مسئله پیوسته رشد می‌کند و مستقیماً از پیچیدگی $O(n^2)$ ساخت و ذخیره‌سازی ماتریس هسین کامل در FR ناشی می‌شود؛ درحالی‌که روش پیشنهادی، باتکیه‌بر یک تقریب نرم و اسکالر از انحنا، هزینه‌ای در حدود O(n) در هر تکرار دارد و عملاً مستقل از بعد مسئله باقی می‌ماند.

از منظر دقت نهایی (جدول ۱ و شکل‌های ۱، ۳ و ۵)، یک الگوی روشن و درعین‌حال وابسته به ساختار تابع در نتایج دیده می‌شود. در Zakharov، FR به دقتی در حدود دقت ماشین ($\ell \times 10^{-15}$) دست می‌یابد و روش پیشنهادی نیز، پس از چند نوسان اولیه، در مقداری در ۱ تثبیت می‌شود؛ این مقدار به‌مراتب بهتر از GD است که در این تابع با کندترین نرخ کاهش، در پایان بودجه تکرار هنوز در مرتبه ۱۹ باقی می‌ماند (شکل ۱). به‌عبارت‌دیگر، در این تابع کم‌بعد و نسبتاً خوش‌رفتار، ترتیب دقت به‌صورت FR ≫ Proposed ≫ GD است؛ سکون زودهنگام روش پیشنهادی روی یک تراز تقریباً افقی نشان می‌دهد که هنجارسازی گام بر پایه تخمین انحنا در این تابع باعث کاهش بیش از حد اندازه گام و توقف نسبتاً زودهنگام می‌شود، هرچند این توقف هنوز به‌مراتب کاراتر از عملکرد GD ساده است.

در Rosenbrock، تصویر متفاوتی مشاهده می‌شود: روش پیشنهادی، پس از دوره کوتاهی از نوسان در ابتدای مسیر ناشی از تطبیق تخمین انحنا با دره باریک تابع، به طور پیوسته کاهش می‌یابد و در پایان تکرار به مقداری در حدود $\frac{1}{2} \times 10^{-6}$ می‌رسد که به‌وضوح از GD بهتر است و به‌دقت FR نزدیک‌تر می‌شود، آن‌هم با هزینه زمانی که به‌مراتب کمتر از FR است (شکل ۳). این نتیجه نشان می‌دهد در مسائل با ابعاد بالا و انحنای شدیداً ناهمگن، بهره‌گیری از تقریب نرم هسین در مسیریابی، مزیت محسوسی نسبت به گرادیان کاهشی ساده ایجاد می‌کند.

در Csendes نیز روش پیشنهادی برتری روشنی نشان می‌دهد: باوجود نوسان شدید گرادیان در همسایگی مبدأ ناشی از جمله $sin\left(\frac{1}{x_i}\right)$، منحنی روش پیشنهادی به‌سرعت و در کمتر از ۱۵ ثانیه به مقداری در حدود 2×10^{-4} همگرا می‌شود، درحالی‌که FR در پایان ۲۰۰ تکرار خود در مرتبه $1/5 \times 10^{-2}$ متوقف می‌شود و GD، باوجود اجرای کامل ۱۰۰۰ تکرار، تنها به مقدار ۱ می‌رسد (شکل ۵ و ۶). شایان‌ذکر است که GD در این تابع تنها با تنظیم دقیق و اختصاصی گام تفاضل گرادیان ($\Delta=10^{-4}$) از واگرایی مصون ماند؛ استفاده از گام بزرگ‌تر مشابه دو تابع دیگر ($\Delta=10^{-8}$) در این آزمون به واگرایی GD می‌انجامید. این نیاز به تنظیم دستی و وابسته به تابع، حساسیت GD به‌دقت محاسبه عددی گرادیان را آشکار می‌سازد و در تضاد با رفتار FR و روش پیشنهادی است که هر دو با یک گام ثابت ($\Delta=10^{-8}$)، بدون واگرایی، در هر سه تابع به همگرایی رسیدند. این پایداری نسبت به انتخاب گام، در کنار دقت نهایی، یکی از مزیت‌های عملی روش پیشنهادی است.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد روش پیشنهادی در دو تابع پرچالش‌تر و پربعدتر این مطالعه (Rosenbrock و Csendes) هم از نظر دقت نهایی و هم از نظر هزینه زمانی بر GD برتری روشنی دارد و به‌دقت FR نزدیک یا در Csendes حتی از آن بهتر می‌شود، آن‌هم با کسری از هزینه محاسباتی FR. تنها استثنا تابع Zakharov است، جایی که ساختار نزدیک به درجه دوم و انحنای نسبتاً یکنواخت باعث می‌شود توقف زودهنگام روش پیشنهادی، از دقت نهایی FR فاصله بگیرد. این مشاهدات نشان می‌دهند که برتری روش پیشنهادی مشروط به ساختار مسئله به‌ویژه بعد و ناهمگنی انحنای تابع هدف است و در مسائل بزرگ‌مقیاس و با انحنای ناهمگن که هدف اصلی این پژوهش‌اند، به‌روشنی خود را نشان می‌دهد.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، رویکردی نوین برای بهبود الگوریتم گرادیان مومنتوم‌دار نرمالیزه‌شده ارائه شد که با به‌کارگیری یک تقریب نرم از ماتریس هسین، بدون نیاز به محاسبه یا ذخیره‌سازی صریح آن، سرعت همگرایی و پایداری الگوریتم را بهبود می‌بخشد. این تقریب نرم هسین بدون هیچ بار محاسباتی اضافی سبب بهبود سرعت همگرایی روش می‌شود و برای اجرا فقط به گرادیان و تغییرات آن در گام‌های قبلی نیاز دارد که سبب می‌شود تا روی زمان و بار محاسباتی اثر منفی نگذارد. اگرچه روش‌های مبتنی بر هسین تعداد تکرار کمتری نیاز دارند؛ ولی محاسبه ماتریس هسین (که در بسیاری از موارد از جمله یادگیری شبکه‌های عصبی باید به‌صورت عددی محاسبه شود) نیاز به محاسبات زیادی دارد که زمان و بار محاسباتی این روش‌های مبتنی بر هسین را افزایش می‌دهد. نتایج شبیه‌سازی روی سه تابع معیار نشان داد که در ابعاد پایین، عملکرد زمانی روش گرادیان مزدوج فلچر-ریوز (FR) بهتر از روش پیشنهادی است که در تعداد کم متغیر محاسبه ماتریس هسین بار محاسباتی کمی دارد؛ لذا کارایی روش پیشنهادی در این تابع هزینه مشاهده نمی‌شود. اما با افزایش بعد مسئله که در تابع هزینه دوم و سوم قابل‌مشاهده است، هزینه محاسباتی FR به دلیل پیچیدگی $O(n^2)$ ساخت ماتریس هسین به‌شدت افزایش می‌یابد، درحالی‌که الگوریتم پیشنهادی با هزینه‌ای تقریباً ثابت و مستقل از بعد مسئله، از لحاظ زمان اجرا به نتایجی بهتر از FR دست می‌یابند. این یافته، مزیت اصلی رویکرد پیشنهادی را برای کاربرد در مسائل بهینه‌سازی بزرگ‌مقیاس تأیید می‌کند.

منابع

منابع فارسی

قوامی، ز. (۱۴۰۲). ارائه یک الگوریتم گرادیان نزولی بهبودیافته با تنظیم طول گام [پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید باهنر کرمان].
قوامی، ز.، ملایی، م.، و مغفوری، م. (۱۴۰۳). هوشمندسازی الگوریتم گرادیان با الهام از روش بهینه‌سازی ازدحام ذرات. مجله مهندسی برق و الکترونیک.

منابع انگلیسی

Bottou, L. (2010). Large-scale machine learning with stochastic gradient descent. In Proceedings of the 19th International Conference on Computational Statistics (COMPSTAT) (pp. 177–186). Springer.

Cano, A. (2021). Optimization methods for deep neural networks. Proceedings of the 2021 International Conference on Artificial Intelligence and Data Science, 45-52.

Csendes, T. (1981). Nonlinear parameter estimation by global optimization—Efficiency and reliability. Acta Cybernetica, 4(4), 361–370.

Das, D. (2025). Engineering optimization. In Engineering Optimization: Methods and Applications. Springer.

[6] Benchmark Function [2]

Duchi, J., Hazan, E., & Singer, Y. (2011). Adaptive subgradient methods for online learning and stochastic optimization. Journal of Machine Learning Research, 12, 2121–2159.

Fletcher, R., & Reeves, C. M. (1964). Function minimization by conjugate gradients. The Computer Journal, 7(2), 149–154.

Hestenes, M. R., & Stiefel, E. (1952). Methods of conjugate gradients for solving linear systems. Journal of Research of the National Bureau of Standards, 49(6), 409–436.

Kumar, A., Singh, R., & Sharma, P. (2024). Survey of gradient descent variants and evaluation criteria. 2024 IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 112-119.

Lam, B. A. N. A. (2020). An introduction to quasi Newton methods. Towards Data Science.

Nesterov, Y. (1983). A method for solving the convex programming problem with convergence rate $O(1/k^2)$. Soviet Mathematics Doklady, 27(2), 372–376.

Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical optimization (2nd ed.). Springer.

Plevris, V., & Solorzano, G. (2022). A collection of 30 multidimensional functions for global optimization benchmarking. Data, 7(4), 46. https://doi.org/10.3390/data7040046

Polyak, B. T. (1964). Some methods of speeding up the convergence of iteration methods. USSR Computational Mathematics and Mathematical Physics, 4(5), 1–17.

Polyak, B. T. (2024). Gradient descent methods: A historical perspective and recent advances. Journal of Optimization Theory and Applications, 201(1), 1-28.

Rosenbrock, H. H. (1960). An automatic method for finding the greatest or least value of a function. The Computer Journal, 3(3), 175–184. https://doi.org/10.1093/comjnl/3.3.175

Ruder, S. (2016). An overview of gradient descent optimization algorithms. ruder.io. https://ruder.io/optimizing-gradient-descent

Taş, M. M. E. (2017). Near optimal step size and momentum in gradient descent for quadratic functions. Turkish Journal of Mathematics, 41(1), 13–20.

Tieleman, T., & Hinton, G. (2012). Lecture 6.5-rmsprop: Divide the gradient by a running average of its recent magnitude. COURSERA: Neural Networks for Machine Learning.

Yang, X. S. (2020). Nature-inspired optimization algorithms. Elsevier.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل ترمودینامیکی و بهینه‌سازی عملکرد چرخه پیشنهادی تبدیل-کننده گرمایی دوجذبی لیتیوم بروماید- آب با هدف کمینه نمودن نرخ تخریب اگزرژی و تاثیر آن بر تولید بخار تصفیه شده

سارنگ اعزازی (نویسنده مسئول[۶])

[۱] **گروه مهندسی مکانیک، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران،** sa.ezazi@iau.ac.ir

(دبیرخانه محترم کنفرانس، خواهشمندم عنوان موسسه و affiliation را تغییر ندهید، چون در غیر اینصورت هیچ امتیازی برای نویسنده از سوی دانشگاه آزاد تعلق نمی گیرد. صمیمانه سپاسگزارم)

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، ارائه تحلیل ترمودینامیکی برای بررسی عملکرد ساختار پیشنهاد شده چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی لیتیوم بروماید- آب می‌باشد. بر این اساس، عملکرد چرخه نامبرده در مقایسه با چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم لیتیوم بروماید- آب از دیدگاه نرخ تخریب اگزرژی و تولید بخار آب شیرین سنجیده شده و در ادامه، فرایند بهینه‌سازی به منظور یافتن شرایط بهینه کارکرد چرخه‌های نامبرده برای حصول کمترین نرخ تخریب اگزرژی کل، انجام یافته است. نتایج نشان می‌دهند که در شرایط یکسان کارکرد چرخه‌ها به لحاظ دمایی، نرخ تخریب اگزرژی چرخه پیشنهاد شده عمدتاً کمتر از چرخه تبدیل‌کننده دوجذبی نوع سوم می‌باشد. همچنین در شرایط بهینه کارکرد نیز چرخه پیشنهاد شده، از هر دو دیدگاه نرخ تخریب اگزرژی و تولید بخار آب، عملکرد بهتری نشان می‌دهد. تحلیل ترمودینامیکی چرخه‌ها توسط مدلسازی در محیط نرم افزار *EES*، که شامل برنامه‌نویسی و همچنین استفاده از الگوریتم‌های موجود در داخل نرم افزار برای بهینه‌سازی می‌باشد، شکل گرفته است.

واژه‌هاي كليدي

اگزرژی، تبدیل‌کننده گرمایی جذبی، لیتیوم بروماید، شیرین سازی

[۶] **Corresponding author: Department of Mechanical Engineering, Ah.C., Islamic Azad University, Ahar, Iran** **Email:** sa.ezazi@iau.ac.ir

۱. مقدمه


محدودیت منابع انرژی از یک سو و نیاز مبرم جوامع متمدن بشری به آن از سوی دیگر، مدیریت و مصرف اصولی انرژی را امری اجتناب‌ناپذیر می نماید. در این راستا از دیرباز، ضرورت بازیافت یا ارتقاء کیفیت انرژی گرمایی هدررفته در انواع فرآیندهای صنعتی همواره مورد توجه متخصصان حوزه تبدیل انرژی بوده است. از مطلوب ترین دستگاه‌های صرفه‌جویی در مصرف انرژی که با انرژی گرمایی در دمای پایین یا متوسط کار می کند، تبدیل‌کننده گرمایی جذبی یا، *AHT* است. به عبارت دیگر، تبدیل‌کننده گرمایی جذبی چرخه‌ای ترمودینامیکی بوده که انرژی گرمایی هدررفته با دمای کم و متوسط را با انجام یک سری فرآیندها به انرژی گرمایی با دمای بالاتر تبدیل می نماید *(Parham et al., 2014)*. انرژی گرمایی تولید شده با دمای بالا در سایر فرآیندهای ثانویه مانند نیروگاه های چرخه رانکین آلی، چرخه سیال بحرانی دی اکسید کربن و سیستم های تصفیه آب و غیره استفاده می شود. چرخه تبدیل‌کننده گرمایی جذبی، مصرف انرژی الکتریکی بسیار پایینی دارد که منجر به کاهش انتشار آلاینده‌هایی همچون دی اکسید کربن می شود *(Zhao et al., 2003a)*. از آنجایی که این فناوری برای کارکرد نیاز به سوخت فسیلی ندارد، افزایش هزینه انرژی بر عملکرد و بازده این چرخه بی‌تاثیر است. علاوه بر این، تبدیل‌کننده گرمایی جذبی، اجزای دوار دیگری به جز پمپ ندارد، که این امر باعث می شود ساختار، بهره برداری و نگهداری آن نسبتا ساده باشد. موارد یاد شده به همراه عمر مفید طولانی از دیگر مزایای این سیستم است *(Horuz and Kurt, 2010)*. در پژوهش‌های پیشین، رفتار مدلی از تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی بررسی شده که چرخه دوجذبی نوع اول نام دارد *(Rivera et al., 1994)*. در مطالعات بعدی چرخه دوجذبی نوع دوم که مدلی بهبود یافته از تبدیل‌کننده دوجذبی نوع اول بود و امکان کنترل ساده‌تری داشت ارائه گردید *(Zhao et al., 2003b)*. مدل دیگری از این تبدیل‌کننده به صورت تجربی ساخته و به عنوان *DAHT* نوع سوم شناخته شده است *(Mostofizadeh and Kulick,1998)*. ساختار نوع سوم، مورد مطالعه تئوری نیز قرار گرفت، که نشان داد *COP* بالاتری نسبت به نوع اول و دوم دارد *(Zhao et al., 2003c)*. مطالعه ای به صورت ارزیابی مقایسه ای بین ساختارهای مختلف پیشنهادی تبدیل کننده‌های گرمایی جذبی نوع اول مانند تاثیر افزودن بازیاب گرمایی به چرخه در تولید آب شیرین انجام گرفته است *(Parham et al., 2016)*. چرخه جدیدی برای سیستم های تک جذبی و دوجذبی مبتنی بر بازجذب گرما از خطوط محلول و مبرد با بازیابی گرما معرفی شده که اگرچه دارای فشار کاری کمتری نسبت به تبدیل کننده‌های موجود بوده، اما ضریب عملکرد آن نیز کاهش یافته است *(Hernández-Magallanes et al., 2017)*. در پژوهشهای بعدی، پنج چرخه جدید برای تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی پیشنهاد گردیده و ضریب عملکرد انرژی و اگزرژی آنها در مقایسه با چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم مورد تحلیل ترمودینامیکی قرار گرفته است *(Ezazi et al., 2021)*. با بررسی بهبود عملکرد یک چرخه جدید که توسط افزودن یک *AHT* در چرخه برایتون فوق بحرانی دی اکسید کربن طراحی شده است، بازده اگزرژی ۴٫۹۶ درصد بالاتر از چرخه دی اکسید کربن بحرانی حاصل شده است *(Tang et al., 2022)*. چرخه‌ای شامل تبدیل‌کننده گرمایی تک‌جذبی، تبرید جذبی بخار و یک سیستم رطوبت‌دهی- رطوبت‌گیری نمک‌زدا ارائه شده و عملکرد ترمودینامیکی سیستم بر حسب ضریب عملکرد، دمای تبرید و میزان تولید آب نمک زدایی شده بررسی گردیده است*(Beniwal et al., 2023)*. در مطالعه ای دیگر، از تکنیک هوش مصنوعی برای محاسبه دمای بهینه جذب در مرحله دوم در یک تبدیل‌کننده جذبی دو مرحله ای توسط کنترل جریان‌های مبرد بر اساس محاسبه نسبت جریان در هر دو مرحله استفاده شده است *(Vázquez-Aveledo et al., 2023)*. چرخه‌ای شامل ترکیبی از تبدیل‌کننده گرمایی جذبی و تبرید جذبی، برای هدف سرمایش با استفاده از منبع دما پایین پیشنهاد شده و بر طبق نتایج بدست آمده مشاهده گردیده است که سیستم پیشنهادی پتانسیل زیادی برای دریافت گرمای با درجه پایین در دمای ۸۰ درجه سلسیوس و تولید ظرفیت تبرید زیر دمای ۱۵- درجه سلسیوس را دارا بوده است *(Liu et al., 2023)*. در پژوهشی دیگر، عملکرد چرخه مبدل حرارتی جذبی تک‌مرحله‌ای با استفاده از گرمای اتلافی با دمای پایین حدود ۶۰ درجه سلسیوس به‌طور عمیق مورد مطالعه قرار گرفته و قابلیت کاربرد آن در بازیابی گرمای اتلافی صنعتی به اثبات رسیده است *(Santos et al., 2025)*. همچنین ساختارهای جدید تبدیل‌کننده‌های

گرمایی تک‌جذبی در ترکیب با چرخه رانکین آلی و چرخه‌های تبخیر جزئی نیز بررسی شده‌اند که بر قابلیت پایداری فنی، اقتصادی و توانایی صرفه‌جویی در انرژی آنها تأکید دارد *(Khosravi et al., 2025)*. تحلیل‌های تطبیقی عملکرد *AHT* در شرایط اقلیمی گوناگون نیز نشان‌دهنده سازگاری این فناوری و توانایی آن در کمک به صرفه‌جویی در مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌هاست *(Gerbi et al., 2025)*. علاوه بر این، طرح‌های جدید مانند تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی با ذخیره انرژی به عنوان راه‌حل‌های مناسب برای ذخیره‌سازی انرژی گرمایی، به ویژه برای فرآیندهای صنعتی با تغییرات زمانی در تأمین گرما، در حال ظهور هستند *(Wang and Bi, 2025)*. یک تبدیل کننده گرمایی جذبی آب- آمونیاک ۱۰ کیلوواتی به صورت تجربی برای بازیابی گرمای تلف‌شده صنعتی بررسی شد. این سیستم گرمای مفید بالای ۱۰۰ درجه سلسیوس را با دریافت گرما از یک منبع گرمایی در دمای تقریباً ۸۰ درجه سلسیوس تولید کرد که پتانسیل *AHT*ها را برای ارتقاء گرمای صنعتی نشان می‌دهد *(Desage et al., 2026)*. در پژوهشی دیگر یک تبدیل‌کننده گرمایی جذبی دو مرحله‌ای آب- سدیم بروماید با استفاده از تحلیل ترمودینامیکی و فنی- اقتصادی بررسی گردید. نتایج، پتانسیل آب- سدیم بروماید را به عنوان یک جفت کاری بدون لیتیوم نشان داد، اگرچه افزایش دما منجر به کاهش *COP* شد *(Krishnadoss et al., 2026)*. یک تبدیل‌کننده گرمایی جذبی- تراکمی برای دستیابی به افزایش دمای بیشتر نسبت به تبدیل‌کننده های گرمایی جذبی نوع اول مرسوم پیشنهاد شده است. سیستم پیشنهادی قادر به تولید بخار با دمای بالاتر از ۱۵۰ درجه سلسیوس بوده که این امر پتانسیل آن را برای بازیافت گرمای فرآیندهای صنعتی در دماهای بالا برجسته می‌سازد *(Zhao et al., 2026)*. در مطالعه‌ای دیگر مدل‌های شبکه عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق برای پیش‌بینی عملکرد دینامیکی تبدیل‌کننده گرمایی جذبی توسعه داده شدند. این مدل‌ها به دقت پیش‌بینی بالایی دست یافتند و پتانسیل یادگیری ماشین را برای بهینه‌سازی و کنترل تبدیل‌کننده‌ها نشان دادند *(Márquez-Nolasco et al., 2026)*. بررسی مطالعات انجام یافته سایر پژوهشگران، چنین می نماید که همواره بخش عمده‌ای از پژوهش‌ها به ارائه ساختارهای جدید و بهبودیافته تبدیل‌کننده‌های گرمایی جذبی اختصاص پیدا کرده است. در مطالعه حاضر، تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم به دلیل دارا بودن عملکرد مفید و کاربردهای وسیع آن، انتخاب شده و مدلی پیشنهادی برای بهبود کارایی آن که قبلاً ارائه گردیده *(Ezazi et al., 2021)*، اینبار از لحاظ نرخ تخریب اگزرژی با یکدیگر مقایسه شده‌اند. در ادامه، برای یافتن شرایط مناسب کارکرد اجزاء اصلی چرخه‌های مورد مطالعه به لحاظ حصول کمترین میزان نرخ تخریب اگزرژی نیز فرایند بهینه سازی انجام شده است. تمام مراحل مدلسازی ریاضی مطالعه حاضر در محیط نرم افزار *EES* انجام شده است *(F-chart, 2013)*.


۲. توصیف نحوه کار چرخه‌ها

در شکل ۱، چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم در ترکیب با چرخه فرایند تولید بخار آب تصفیه شده به منظور شیرین‌سازی آب که قبلاً مطالعه شده است، نشان داده می شود *(Khamooshi et al., 2016)*. توالی کارکرد چرخه اینگونه است که ابتدا گرمای مازاد حاصل از فرایندهای صنعتی وارد ژنراتور شده و مبرد آب را از محلول لیتیوم بروماید- آب جدا می نماید. بدین ترتیب محلول غلیظ به سمت ابزوربر جریان یافته و مبرد خروجی از ژنراتور به سوی کندانسور می رود و در خروجی آن تا حالت اشباع خود چگالیده می شود. مبرد چگاش یافته به دو قسمت تقسیم شده و یک بخش آن توسط پمپ به اواپراتور شارش یافته تا توسط همان گرمای مازاد تامین شده از خارج چرخه به حالت بخار اشباع برسد و بخش دیگر توسط پمپ دیگری در فشار بالاتر به ابزوربر- اواپراتور برای تبدیل به بخار ارسال می شود. محلول غلیظ پس از ورود به ابزوربر و جذب بخار، گرمای لازم برای تبخیر آب خام را فراهم می نماید. آب خام، انرژی گرمایی لازم برای تبخیر را از ابزوربر دریافت نموده و به سمت مخزن جداساز که در آن فاز بخار از فاز مایع جدا خواهد شد، جریان می یابد. شکل ۲، ساختار پیشنهادی تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی را نشان می دهد. تفاوت ساختار پیشنهادی، با چرخهٔ شکل ۱، در این است که در چرخهٔ شکل ۱، محلول غلیظ خروجی از ژنراتور، پس از دو مرتبه دریافت گرما از محلول رقیق خروجی از ابزوربر و بدون اینکه کاهش غلظت دهد، به ابزوربر می رود. اما در طرح اول، محلول غلیظ خروجی از ژنراتور، ابتدا به‌سوی ابزوربر- اواپراتور

جریان یافته و با جذب مبردی که از اواپراتور می آید، ضمن کاهش غلظت، گرمای لازم برای تبخیر مبرد خارج شده از چگالنده، را نیز آزاد می نماید. جریان رقیق شده به دو بخش تقسیم می شود که یک قسمت به سمت ژنراتور رفته و بخش دیگر به سوی ابزوربر جریان می یابد. محلول ورودی به ابزوربر توسط مبرد خروجی از ابزوربر- اواپراتور رقیق‌تر شده و پس از عبور از بازیاب دوم، با جریانی از محلول که ابزوربر- اواپراتور را به سمت ژنراتور ترک کرده بود، مخلوط شده و به ژنراتور می رود. سیستم تبخیر آب، انرژی گرمایی لازم برای تبخیر آب مایع خام را از ابزوربر دریافت می کند و به سمت مخزن جداساز، محلی که در آن فاز بخار از فاز مایع جدا خواهد شد، جریان می یابد. پس از استخراج بخار، دوباره قسمت مایع با آب ناخالصی که به سمت ابزوربر می رود مخلوط خواهد شد.



شکل ۱- چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم متداول *(DAHT)*



شکل ۲- ساختار چرخه پیشنهادی تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی

۳. تحلیل ترمودینامیکی

۳/۱. فرضهای مدلسازی ترمودینامیکی

مدلسازی و اعتبار سنجی نتایج تحقیق حاضر بر پایه فرض های زیر انجام یافته است *(Horuz and Kurt, 2010)*
:(Khamooshi et al., 2016), (Mostofizadeh and Kulick, 1998), (Zhao et al., 2003a)

- همه فرایندها از نوع حالت پایا- جریان پایا بوده و از تغییرات انرژی های جنبشی و پتانسیل صرفنظر شده است.
- افت فشار در مسیر جریان و داخل اجزاء، قابل چشم پوشی بوده است و تلفات گرمایی اجزاء در مقایسه با انتقال گرمایی آنها ناچیز است.
- کار مکانیکی مصرفی توسط پمپ ها قابل صرفنظر است و مقادیر معقولی برای بازده بازیاب های گرمایی در نظر گرفته شده است.
- محلول در خروج از ژنراتور و ابزوربر و همچنین مبرد نیز در خروجی کندانسور و اواپراتور به حالت اشباع هستند.
- انرژی ورودی به چرخه تبدیل کننده دارای دمای ^{o}C ۱۰۰ ~۹۰ است.

همچنین محدوده مقادیر پارامترهای ورودی مدلسازی در جدول ۱، بیان شده اند.

جدول ۱- محدوده مقادیر پارامترهای ورودی مدلسازی	
پارامتر	مقدار
T_{con} (°C)	۲۰~ ۳۰
$T_{eva}= T_{gen}$ (°C)	۸۰~ ۹۰
$T_{abs/eva}$ (°C)	۱۰۰~ ۱۳۰
T_{abs} (°C)	۱۳۰~ ۱۶۵
$T_{heat\ source}$ (°C)	T_{eva}+۱۰
Max. mass rate of heat source (kg/s)	۲۰
$T_{cooling\ water}$ (°C)	T_{con}-۴
Max. mass rate of cooling water (kg/s)	۱۳/۸
η_{HEX} (%)	۸۰

۲/۳. ارزیابی عملکرد

به منظور ارزیابی عملکرد ترمودینامیکی چرخه‌های تبدیل کننده گرمایی دوجذبی مورد بحث در تحقیق حاضر، ابتدا لازم است هر یک از اجزاء چرخه‌های نامبرده به صورت یک حجم کنترل در نظر گرفته شده، سپس اصول بقای جرم طبق معادلات ۱و ۲، و همچنین اصل بقای انرژی یعنی معادله ۳، در هر مورد بررسی شود.

معادلات بقای جرم:

$$\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out} \quad (۱)$$

$$\sum \dot{m}_{in} x_{in} = \sum \dot{m}_{out} x_{out} \quad (۲)$$

معادله بقای انرژی:

$$\dot{Q}_{cv} + \sum \dot{m}_{in} h_{in} = \sum \dot{m}_{out} h_{out} + \dot{W}_{cv} \quad (۳)$$

همچنین بر اساس قانون اول ترمودینامیک، ضریب عملکرد انرژی یا به بیان ساده تر، ضریب عملکرد، همانند معادلهٔ ۴ تعریف می شود، که در چرخه های جذبی نیز حاکی از توانایی ارتقاء انرژی گرمایی ورودی است:

$$COP = \frac{\dot{Q}_{abs}}{\dot{Q}_{eva} + \dot{Q}_{gen}} \quad (٤)$$

بر پایه قانون دوم ترمودینامیک نیز، می توان نسبت اگزرژی گرمایی خروجی به اگزرژی گرمایی ورودی یا به بیان دیگر، میزان بازیافت اگزرژی ورودی به چرخه را به عنوان ضریب عملکرد اگزرژی، همچون معادلهٔ ۵ تعریف نمود:

$$ECOP = \frac{\dot{Q}_{abs}(1-\frac{T_\circ}{T_{abs}})}{\dot{Q}_{eva}(1-\frac{T_\circ}{T_{eva}})+\dot{Q}_{gen}(1-\frac{T_\circ}{T_{gen}})} \quad (۵)$$

مقدار انرژی گرمایی لازم برای شیرین سازی آب، پارامتر قابل توجه دیگری است، که به عنوان مثال برای چرخه شکل ۱، برابر رابطهٔ ۶، خواهد بود:

$$\dot{Q}_{utilized} = \dot{m}_{25}(h_{26}-h_{25}) \quad (٦)$$

پارامتر مهم دیگری که در ارزیابی عملکرد چرخه تبدیل کننده گرمایی جذبی مورد بررسی قرار می گیرد، نرخ تخریب اگزرژی است که همواره بایستی سعی در کمینه نمودن آن شود که توسط رابطه شماره ۷، تعریف می شود:

$$E\dot{x}_D = T_o\dot{S}_G \quad (۷)$$

معادلات بقای انرژی و نرخ تخریب اگزرژی چرخه شکل ۱، به ترتیب در جدول شماره ۲ و ۳ بیان شده اند. این روابط برای چرخه شکل ۲ نیز به طریق مشابه نوشته می شوند.

جدول ۲- معادله های بقای انرژی چرخه شکل ۱

جزء	معادله بقای انرژی
کندانسور	$\dot{Q}_{con} = \dot{m}_2h_2 + \dot{m}_3h_3 - \dot{m}_1h_1 = \dot{m}_{22}(h_{23}-h_{22})$
اواپراتور	$\dot{Q}_{eva} = \dot{m}_4(h_6-h_4) = \dot{m}_{18}(h_{18}-h_{19})$
ژنراتور	$\dot{Q}_{gen} = \dot{m}_1h_1 + \dot{m}_{11}h_{11} - \dot{m}_8h_{10} = \dot{m}_{20}(h_{20}-h_{21})$
ابزوربر- اواپراتور	$\dot{Q}_{abs\_eva} = \dot{m}_8h_8 - \dot{m}_2h_6 - \dot{m}_{15}h_{17} = \dot{m}_3(h_7-h_5)$
ابزوربر	$\dot{Q}_{abs} = \dot{m}_{15}h_{15} + \dot{m}_3h_7 - \dot{m}_{11}h_{14} = \dot{m}_{25}(h_{26}-h_{25})$
بازیاب ۱	$T_{13} = T_{12} + (T_8 - T_{12})\eta_{HEX1}$ $\dot{Q}_{HEX1} = \dot{m}_8(h_8+h_9) = \dot{m}_{12}(h_{13}-h_{12})$
بازیاب ۲	$T_{14} = T_{15} + (T_{15} - T_{13})\eta_{HEX2}$ $\dot{Q}_{HEX2} = \dot{m}_{15}(h_{15}+h_{16}) = \dot{m}_{13}(h_{14}-h_{13})$
شیر انبساط	$h_i = h_e$

روابط نرخ تخریب اگزرژی چرخه شکل ۱ در جدول شماره ۳ بیان شده است:

جدول ۳- روابط نرخ تخریب اگزرژی چرخه شکل ۱	
جزء	رابطه نرخ تخریب اگزرژی
کندانسور	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_2 s_2 + \dot{m}_3 s_3 - \dot{m}_1 s_1 - \dot{m}_{22} s_{22} + m_{23} s_{23})$
اواپراتور	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_6 s_6 + \dot{m}_{19} s_{19} - \dot{m}_4 s_4 - \dot{m}_{18} s_{18})$
ژنراتور	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_1 s_1 + \dot{m}_{11} s_{11} - \dot{m}_{10} s_{10} + \dot{m}_{21} s_{21} - \dot{m}_{20} s_{20})$
ابزوربر- اواپراتور	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_8 s_8 + \dot{m}_7 s_7 - \dot{m}_5 s_5 - \dot{m}_{17} s_{17} - \dot{m}_6 s_6)$
ابزوربر	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_{15} s_{15} + \dot{m}_{26} s_{26} - \dot{m}_{25} s_{25} + \dot{m}_{14} s_{14} - \dot{m}_7 s_7)$
بازیاب ۱	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_{13} s_{13} + \dot{m}_9 s_9 - \dot{m}_{12} s_{12} - \dot{m}_8 s_8)$
بازیاب ۲	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_{13} s_{13} + \dot{m}_9 s_9 - \dot{m}_{12} s_{12} - \dot{m}_8 s_8)$
شیر انبساط ۱	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_{10} s_{10} - \dot{m}_9 s_9)$
شیر انبساط ۲	$E\dot{x}_D = T_o(\dot{m}_{17} s_{17} - \dot{m}_{16} s_{16})$


۳/۳. بهینه سازی

فرایند بهینه سازی با هدف به حداقل رساندن نرخ تخریب اگزرژی و یافتن شرایط بهینه کارکرد چرخه به لحاظ دمایی، با استفاده از الگوریتم‌های داخلی نرم افزار *EES* به روش *Conjugate Directions method* انجام یافته است به طوریکه، دمای ابزوربر، ابزوربر- اواپراتور، ژنراتور و کندانسور، به عنوان متغیر مستقل و نرخ تخریب اگزرژی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده اند.

۴. نتایج

۱/۴. اعتبارسنجی


به منظور اعتبار سنجی تحلیلی ترمودینامیکی، نتایج تحقیق حاضر در یک حالت خاص برای تبدیل‌کننده گرمای دوجذبی نوع سوم با نتایج *(Khamooshi et al., 2016)* مقایسه و در شکل ۳ ارائه شده است.



شکل ۳- نمودار اعتبارسنجی تحلیل ترمودینامیکی


۲/۴. نتایج تحلیل ترمودینامیکی

تاثیر شرایط کارکرد اجزای چرخه در عملکرد آن در این قسمت ارائه شده است. شکل ۴، تاثیر افزایش دمای ابزوربر بر ضریب عملکرد چرخه های مورد مطالعه را نشان می دهد. دلیل رفتار متفاوت منحنی ضریب عملکرد چرخه پیشنهادی نسبت به چرخهٔ دوجذبی نوع سوم متداول، این است که با افزایش دمای جذب‌کننده، نرخ جریان که به صورت نسبت جرم محلول رقیق ورودی به ژنراتور به جرم مبرد خروجی از آن تعریف می شود، رشد سریعتری نسبت به چرخهٔ نوع سوم دارد و افزایش نرخ جریان، ضریب عملکرد را کاهش می‌دهد.




شکل ۴- اثر افزایش دمای ابزوربر بر ضریب عملکرد

در شکل ۵، تاثیر افزایش دمای ابزوربر بر ضریب عملکرد اگزرژی برای چرخه های نامبرده، نشان داده شده است که رفتار مشابهی با آنچه در مورد ضریب عملکرد مشاهده گردید، در این مورد هم صادق است.




شکل ۵- اثر افزایش دمای ابزوربر بر ضریب عملکرد اگزرژی

در شکل های ۶ و ۷ به ترتیب اثر تغییرات دمای کارکرد ابزوربر و ژنراتور بر تولید بخار آب تصفیه شده در چرخه های مورد مطالعه، نشان داده شده است. در شکل ۶ مشاهده می شود که با افزایش دمای ابزوربر، چرخه های نامبرده، رفتار متفاوتی دارند. دلیل رفتار متفاوت طرح پیشنهادی (نزولی بودن منحنی)، در این است که با افزایش دمای ابزوربر، نسبت تغییر غلظت محلول در ژنراتور به تغییر غلظت محلول در ابزوربر این طرح، کاهشی بوده اما در چرخه نوع سوم متداول، این روند برعکس است.




شکل ۶- اثر افزایش دمای ابزوربر بر تولید بخار آب

با توجه به شکل ۷، مشاهده می شود که با افزایش دمای اواپراتور، مقدار تولید بخار آب در چرخه پیشنهادی، بیشتر از چرخه تبدیل کننده دوجذبی نوع سوم متداول می باشد. دلیل این افزایش این است که در طرح پیشنهادی با افزایش دمای اواپراتور نسبت تغییر غلظت محلول در ژنراتور به تغییر غلظت محلول در ابزوربر، افزایش می یابد.




شکل ۷- اثر افزایش دمای اواپراتور بر تولید بخار آب


اثر شرایط کارکرد اجزای اصلی چرخه یعنی ابزوربر، اواپراتور، ابزوربر- اواپراتور و کندانسور بر نرخ تخریب اگزرژی کلی در شکل های ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ ارائه شده اند. با دقت در این نمودارها، مشخص می شود که نرخ تخریب اگزرژی کلی در چرخه پیشنهادی عمدتاً کمتر از چرخه تبدیل کننده دوجذبی نوع سوم متداول، می باشد. دلیل این پدیده، بازیابی بهتر انرژی گرمایی به دلیل شکل ویژه مسیر جریان محلول است.




شکل ۸- اثر افزایش دمای ابزوربر بر تغییر نرخ تخریب اگزرژی کل



شکل ۹- اثر افزایش دمای اواپراتور بر تغییر نرخ تخریب اگزرژی کل



شکل ۱۰- اثر افزایش دمای ابزوربر- اواپراتور بر تغییر نرخ تخریب اگزرژی کل



شکل ۱۱- اثر افزایش دمای کندانسور بر تغییر نرخ تخریب اگزرژی کل

مشاهده می شود که با تغییر مسیر جریان محلول که باعث تغییر در غلظت محلول لیتیوم بروماید- آب و میزان تولید مبرد می شود، نرخ تخریب اگزرژی به طور میانگین، در شکل ۸ به مقدار ۶/۵۶ درصد کاهش یافته است، که این پارامتر به ترتیب برای شکل ۹ به اندازه ۳/۰۲ درصد و درمورد شکل ۱۰ برابر ۶/۱۱ درصد بوده است. در مورد شکل ۱۱، به دلیل مقدار بیشتر دبی جرمی مبرد چرخه پیشنهادی در دماهای ابتدایی و سپس کاهش سریعتر آن نسبت به دبی جرمی مبرد در چرخه نوع سوم، نمودار تخریب اگزرژی چرخه پیشنهادی در ابتدا مقادیر بیشتری نسبت به چرخه نوع سوم داشته و با کاهش دبی جرمی مبرد، کاهش سریعتری را نشان می دهد. بررسی پارامتریک چرخه های مطالعه شده نشان می دهد که دمای اجزای اصلی مهم ترین نقش را در مقدار نرخ تخریب اگزرژی دارد. بنابراین به منظور به حداقل رساندن نرخ تخریب اگزرژی کل، فرایند بهینه سازی با درنظر گرفتن دمای ابزوربر، ابزوربر- اواپراتور، ژنراتور و کندانسور به عنوان متغیرهای مستقل و نرخ تخریب اگزرژی به عنوان متغیر وابسته، انجام یافته است که نتایج در جدول شماره ۴ ارائه شده اند.

جدول ۴- نتایج بهینه سازی

	$\dot{m}_{Water\ vapor}$(kg/s)	$Ex_{D,Total}$ (kJ/kg)	T_{Con} (°C)	T_{Gen} (°C)	$T_{Abs/eva}$ (°C)	T_{Abs} (°C)
چرخه دوجذبی نوع سوم	۰/۰۸۳۸۱	۶۹/۴۹	۳۰	۸۰	۱۲۰	۱۶۵
چرخه پیشنهادی	۰/۰۶۷	۷۲/۱۶	۲۶	۸۰	۱۳۰	۱۴۱

بر طبق نتایج جدول ۴، در شرایط بهینه کارکرد، نرخ تخریب اگزرژی چرخه پیشنهادی به مقدار ۳٫۷ درصد نسبت به چرخه دوجذبی نوع سوم کاهش و مقدار تولید بخار آب تقطیر شده نیز در چرخه پیشنهادی به مقدار ۲۵٫۰۸ درصد نسبت به چرخه دوجذبی نوع سوم افزایش یافته است. البته گفتنی است که در شرایط بهینه کارکرد، دمای ابزوربر چرخه ها نسبت به هم تفاوت چشمگیری دارند.

۵. نتیجه‌گیری

در مطالعه حاضر، تحلیل ترمودینامیکی چرخه پیشنهادی در مقایسه با چرخه تبدیل‌کننده گرمایی دوجذبی نوع سوم، از دیدگاه نرخ تخریب اگزرژی و تولید بخار آب تصفیه شده ارائه شد. همچنین برای یافتن شرایط بهینه کارکرد چرخه‌ها به لحاظ دمای اجزای اصلی چرخه نیز، فرایند بهینه سازی انجام گرفته است. بر طبق نتایج، مشاهده می شود که در شرایط کارکرد یکسان، نرخ تخریب اگزرژی کل در ازای افزایش دمای ابزوربر، در چرخه پیشنهادی تبدیل‌کننده گرمایی به طور میانگین به مقدار ۶٫۵۶ درصد نسبت به چرخه دوجذبی نوع سوم، کاهش یافته است، که این پارامتر در ازای افزایش دمای ابزوربر- اواپراتور به اندازه ۳٫۰۲ درصد کاهش و در ازای افزایش دمای ژنراتور کاهشی برابر ۶٫۱۱ درصد داشته است. همچنین در شرایط کارکرد بهینه، نرخ تخریب اگزرژی چرخه پیشنهادی به مقدار ۳٫۷ درصد کاهش نسبت به چرخه دوجذبی نوع سوم نشان می دهد و مقدار بخار آب تولید شده نیز در چرخه پیشنهادی افزایشی معادل ۲۵٫۰۸ درصد نسبت به چرخه دوجذبی نوع سوم داشته است.

منابع

Beniwal, R., Garg, K., & Tyagi, H. (2023). Thermodynamics analysis of a novel absorption heat transformer-driven combined refrigeration and desalination system. *Energy Conversion and Management*, *277*, 116597.

Desage, L., Demasles, H., Chandez, B., & Phan, H. T. (2026). Experimental analysis of an operational 10 kW ammonia-water absorption heat transformer. *Applied Thermal Engineering*, *294*, 130604.

El Gerbi, R. K., Giuma, F. G. A., & Fadel, A. (2025). Comparison analysis and calculation of cooling capacity of GTU inlet air cooling systems for climatic conditions with saving fuel cost for three regions of Libyan Jalu, Hon, Tripoli. *Academy Journal for Basic and Applied Sciences, 7(1),* 1–8.

Hernández-Magallanes, J. A., Rivera, W., & Coronas, A. (2017). Comparison of single and double stage absorption and resorption heat transformers operating with the ammonia-lithium nitrate mixture. *Applied Thermal Engineering*, *125*, 53–68.

Horuz, I., & Kurt, B. (2010). Absorption heat transformers and an industrial application. *Renewable Energy, 35(10),* 2175–2181.

Khamooshi M., Parham K., Roozbeh I., *&* Ensafisoroor H., (2016), Applications of innovative configurations of double absorption heat transformers in water purification technology, *Desalination and Water Treatment, (57),* pp. 8204-8216.

Khosravi, S., Desai, N. B., Haglind, F., & Arabkoohsar, A. (2025). Techno-economic analysis of partial evaporation and sub-critical organic Rankine cycle systems integrated with an absorption heat transformer. *Energy, 326,* 136366.

Klein, S. A. (2013). *Engineering equation solver* (Version 9.43) [Computer software]. F-Chart Software.

Krishnadoss, R., Njå, L. M., & Adams, T. A. (2026). Design and techno-economic assessment of a water/sodium bromide based double stage absorption heat transformer. *Chemical Engineering Research and Design*, *231*, 645–657.

Liu, Z., Lu, D., Shen, L., Guo, H., Bai, Y., Wang, L., & Gong, M. (2023). New configurations of absorption heat transformer and refrigeration combined system for low-temperature cooling driven by low-grade heat. *Applied Thermal Engineering, 228*, 120567.

Márquez-Nolasco, A., Colorado-Garrido, D., Demesa, N., Revuelta-Acosta, J. D., García-Cuéllar, A. J., Huicochea, A., & Conde-Gutiérrez, R. A. (2026). Modeling the performance dynamics of an absorption heat transformer using artificial neural networks: Conventional and deep learning. *International Journal of Chemical Reactor Engineering, 24(3)*, 397–418.

Mostofizadeh, C., & Kulick, C. (1998). Use of a new type of heat transformer in process industry. *Applied Thermal Engineering, 18(9–10)*, 857–874.

Parham, K., Khamooshi, M., Daneshvar, S., Assadi, M., & Yari, M. (2016). Comparative assessment of different categories of absorption heat transformers in water desalination process. *Desalination, 396*, 17–29.

Parham, K., Khamooshi, M., Tematio, D. B. K., Yari, M., & Atikol, U. (2014). Absorption heat transformers: A comprehensive review. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34*, 430–452.

Rivera, W., Best, R., Hernández, J., Heard, C. L., & Holland, F. A. (1994). Thermodynamic study of advanced absorption heat transformers–II. Double absorption configurations. *Heat Recovery Systems and CHP, 14(2)*, 185–193.

Santos, M., Pinho, C., & Campos, J. B. L. M. (2025). Thermodynamic simulations of a single-stage absorption heat transformer utilizing low-temperature waste heat (60 °C). *Processes, 13(4)*, 1001.

Tang, J., Zhang, Q., Zhang, Z., Li, Q., Wu, C., & Wang, X. (2022). Development and performance assessment of a novel combined power system integrating a supercritical carbon dioxide Brayton cycle with an absorption heat transformer. *Energy Conversion and Management, 251*, 114992.

Vázquez-Aveledo, S., Romero, R. J., Montiel-González, M., & Cerezo, J. (2023). Control strategy based on artificial intelligence for a double-stage absorption heat transformer. *Processes, 11(6)*, 1632.

Wang, C., & Bi, Y. (2025). A novel double absorption energy storage heat transformer for low-grade energy recovery. *Journal of Energy Storage, 118*, 116302.

Zhao, Z., Zhou, F., Zhang, X., & Li, S. (2003a). The thermodynamic performance of a new solution cycle in double absorption heat transformer using water/lithium bromide as the working fluids. *International Journal of Refrigeration, 26(3)*, 315–320.

Zhao, Z., Ma, Y., & Chen, J. (2003b). Thermodynamic performance of a new type of double absorption heat transformer. *Applied Thermal Engineering, 23(18)*, 2407–2414.

Zhou, J., Liu, F., & Sui, J. (2026). Performance analysis of a hybrid absorption-compression heat transformer for steam generation and domestic heating. *International Journal of Refrigeration, 187*, 106951.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی شبیه‌سازی اثر تعداد ردیف سوراخ‌ها و زاویه بین آنها بر روی خواص جذب انرژی لوله‌های جدارنازک فلزی

زهرا مشهدی[۱]، وحید مدانلو (نویسنده مسئول)[۲]، محمدرسول کریمی گوغری[۳]

[۱] دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان zaaaahra.mashadi.9931@gmail.com

[۲] دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان v.modanloo@sirjantech.ac.ir

[۳] دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان m.rasoulkarimii@gmail.com

چکیده

یکی از گزینه‌های جذاب برای مهندسان و محققان سیستم‌های جذب انرژی، لوله‌های جدارنازک فلزی می‌باشد. در این میان، استفاده از لوله‌های جدارنازک آلومینیومی سوراخ‌دار به‌دلیل برخورداری از وزن کمتر نسبت به فولاد و همچنین امکان ساخت راحت‌تر نسبت به سایر ساختارها، جایگاه ویژه‌ای یافته است. در این مقاله، قابلیت جذب انرژی لوله‌های جدارنازک استوانه‌ای سوراخ‌دار جدارنازک از جنس آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ تحت بارگذاری فشاری محوری به‌صورت آزمایشگاهی و شبیه‌سازی اجزای محدود بررسی شده است. با استفاده از مدل اجزای محدود صحت‌سنجی‌شده با استفاده از نتایج تجربی، تاثیر تعداد ردیف و زاویه بین سوراخ‌ها بر روی نیروی لهیدگی اولیه، جذب انرژی مخصوص لوله‌ها بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که چیدمان سوراخ‌ها به‌صورت زاویه‌ی ۱۲۰ درجه در هر ردیف و تعداد ۷ ردیف، منجر به بهترین نتیجه جذب انرژی خواهد شد.

واژه‌هاي كليدي

لوله‌های جدارنازک، لهیدگی محوری، خواص جذب انرژی.

۱. مقدمه

طی سالیان اخیر، اهمیت استفاده از سازه‌های جدارنازک در صنایع مختلف نظیر صنایع هوایی، کشتی‌سازی، و خودروسازی به‌طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است. این سازه‌ها در بسیاری از کاربردهای مذکور، در معرض بارهای فشاری و استاتیکی قرار می‌گیرند که می‌تواند منجر به آسیب‌های جدی و کاهش ایمنی شود [۱]. یکی از مهم‌ترین عملکردهای سازه‌های جدارنازک، جذب انرژی در برابر بارهای فشاری بوده، زیرا با ایجاد تغییرشکل‌های پلاستیک کنترل شده، می‌توانند انرژی وارده را در مدت کوتاهی جذب و از انتقال نیروهای مخرب به بخش‌های دیگر سازه جلوگیری نمایند. افزایش میزان انرژی جذب شده و کاهش نیروی آغازین لهیدگی در سیستم‌ها حائز اهمیت می‌باشد [۲]. سیستمی که بتواند مقدار زیادی انرژی را جذب کند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد. برای ساخت جاذب‌های انرژی مواد مختلفی مانند آلومینیوم و فولاد مورد استفاده قرار می‌گیرند. آلیاژهای آلومینیوم به دلیل قابلیت جذب انرژی بالا، نسبت استحکام به وزن خوب و شکل‌پذیری مناسب از مواد پرکاربرد در این زمینه هستند [۳]. یکی از اهداف مهم در طراحی جاذب‌های انرژی، دستیابی به سازه‌ای است که در کنار وزن کم، توانایی جذب مقدار بیشتری از انرژی را داشته باشد. لوله‌های جدارنازک سوراخ‌دار به دلیل سهولت تولید، انعطاف‌پذیری، قیمت کم و عدم پیچیدگی هندسه گزینه مناسبی برای استفاده در سیستم‌های جاذب انرژی محسوب می‌شوند [۴]. تاکنون تحقیقات مختلفی در زمینه جذب انرژی لوله های جدارنازک آلومینیومی گزارش شده است.

مدانلو و همکاران [۵] به بررسی قابلیت جذب انرژی لوله‌های جدارنازک آلومینیومی شیاردار با سطح مقطع دایروی در آزمون لهیدگی محوری پرداختند. تاثیر ابعاد، تعداد و الگوی شیارها برروی نیروی لهیدگی اولیه، جذب انرژی مخصوص و بازده نیروی لهیدگی بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که تعداد و عرض شیارها به ترتیب مهم‌ترین پارامتر بر روی نیروی لهیدگی اولیه (تعداد: ۷۱/۲۹% و عرض: ۴۸/۲۷%)، جذب انرژی مخصوص (تعداد: ۳۷/۱۰% و عرض: ۵۴/۲۶% مشارکت) و بازده نیروی لهیدگی (تعداد: ۷۳/۱۹% و عرض:۲۰/۵۲% مشارکت) بوده و پارامتر الگوی شیار تاثیر محسوسی بر خواص مذکور ندارد.

شهرجردی و میرزابیگی [۶] به بررسی تاثیر تغییرشکل هندسی لوله جدارنازک آلومینیومی ۳۱۰۵ با مقطع دوجداره دایره‌ای و مثلثی بر میزان جذب انرژی در بارگذاری محوری پرداختند. آنها، یک سیستم نوآورانه جذب انرژی برای بهبود ایمنی فرود فضاپیماها در سطح ماه معرفی نموده و توانستند با الهام از نتایج آزمایش‌های تجربی، ساختاری سه‌لایه با مقاطع دایره‌ای، مثلثی و هشت‌ضلعی به‌منظور بهینه‌سازی توزیع تنش، جذب انرژی بالا و کاهش جرم ارائه نمایند. نتایج نشان داد که الگوی ارائه‌شده برای تعیین پاسخ لهیدگی، نمودار نیرو–جابه‌جایی و جذب انرژی مناسب است. همچنین مشخص شد که افزایش تعداد لوله‌های جاذب تاثیر زیادی بر میزان انرژی جذب شده و نیروی قابل تحمل توسط جاذب‌ها دارد.

محمداسماعیل [۷] از لوله جدارنازک آلومینیومی با سطح مقطع مربعی با سوراخ‌های دایروی، مربعی و لوزی برای بررسی جذب انرژی تحت بار محوری استفاده نمود. نتایج حاصل نشان داد که با افزایش اندازه سوراخ، نیروی لهیدگی اولیه کاهش می‌یابد. در بین تمامی نمونه‌ها، سوراخ با شکل لوزی بهترین عملکرد جذب انرژی را از خود نشان داد. همچنین مشخص شد که ظرفیت جذب انرژی به شدت تحت تاثیر آرایش سوراخ‌ها قرار دارد.

میائو و جین [۸] با استفاده از تحلیل عددی و بهینه‌سازی ساختاری لوله‌های جدارنازک آلومینیومی دایروی با ساختارسوراخ‌دار را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه، لوله‌های دایروی با توزیع‌های مختلف سوراخ‌ها و پارامترهای هندسی متفاوت مدل‌سازی شدند تا اثر این پارامترها بر جذب انرژی تحت بارگذاری محوری بررسی شود. نتایج حاصل نشان داد که استفاده از ساختار سوراخ‌دار می‌تواند علاوه بر کاهش نیروی لهیدگی اولیه،

موجب افزایش جذب انرژی و بهبود پایداری تغییرشکل پلاستیک در طول بارگذاری شود. همچنین، طراحی مناسب ساختارسوراخ‌دار در لوله‌های جدارنازک می‌تواند راهکاری موثر برای ارتقای عملکرد ایمنی باشد.

الیاسی و همکاران [۹] به مقایسه قابلیت جذب انرژی لوله‌های جدارنازک سوراخ‌دار با الگوی نامنظم با لوله‌های جدارنازک بدون سوراخ و لوله‌های دارای سوراخ‌های منظم پرداختند. بدین‌منظور، لوله‌های جدارنازک استوانه‌ای ساخته‌شده از آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ تحت بارگذاری محوری مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه عملکرد جذب انرژی نمونه‌ها نشان داد که در آرایش بهینه، نسبت انرژی به وزن به‌ترتیب ۱۹ و ۲۶ درصد نسبت به لوله‌های بدون سوراخ و سوراخ‌دار منظم افزایش می‌یابد. همچنین، به‌کارگیری الگوی پیشنهادی جدید منجر به کاهش نسبت نیروی اولیه به نیروی متوسط به‌ترتیب به‌میزان ۱۷ و ۱۹ درصد در مقایسه با نمونه‌های بدون سوراخ و سوراخ‌دار منظم گردید.

در این مقاله، عملکرد لوله‌های جدارنازک استوانه‌ای با الگوی سوراخ‌دار از جنس آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ به‌صورت تجربی و شبیه‌سازی اجزای‌محدود، در شرایط لهیدگی محوری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. پارامترهای نیروی لهیدگی اولیه، جذب انرژی مخصوص مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

۲. مواد و روش‌ها

در این مقاله، از لوله‌های جدارنازک استوانه‌ای از جنس آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ استفاده شده است. جدول ۱ مشخصات هندسی لوله‌های جدارنازک را نشان می‌دهد. برای انجام آزمایش‌های تجربی لهیدگی تحت بار محوری، از یک دستگاه پرس سنتام با ظرفیت ۲۰ تن استفاده شد. پس از قرارگیری نمونه‌ها بین دو فک پرس، فک بالا با سرعت ۱۰ میلی‌متر بر دقیقه به سمت پایین حرکت کرده و حرکت آن به وسیله کامپیوتر متصل به دستگاه تا جابجایی ۶۰ درصد طول لوله کنترل شد. شکل ۱ دستگاه پرس استفاده شده و لوله جدارنازک بدون سوراخ (نمونه شاهد) برای آزمون لهیدگی را نشان می‌دهد.

جدول ۱. مشخصات هندسی لوله‌های جدارنازک آلومینیومی

مقدار	مشخصه (واحد)
۴۸	طول (میلی‌متر)
۲۵/۵	قطر خارجی (میلی‌متر)
۱/۵	ضخامت (میلی‌متر)



شکل ۱. دستگاه پرس استفاده شده

از نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس برای شبیه‌سازی آزمون لهیدگی محوری لوله‌های جدارنازک آلومینیومی استفاده شده است. لوله‌های موردنظر به‌صورت توپر شکل‌پذیر و فک‌های پرس به‌صورت پوسته صلب مدل شدند. برای معرفی رفتار تغییرشکل پلاستیک ماده به نرم‌افزار، از نمودار تنش-کرنش حقیقی مطابق با مرجع شماره [۱۰] استفاده شد. برای تعریف تماس لوله با فک‌های پرس، از مدل اصطکاکی کولمب استفاده شده است. مطابق با مرجع [۱۱]، ضریب اصطکاک بین لوله با فک‌ها و نیز تماس لوله با خود در حین لهیدگی با ورق ۰/۲۵ در نظر گرفته شد. فک بالا با سرعت ثابت ۱۰ میلی‌متر بر دقیقه در راستای عمودی جابجا می‌شود. برای شبکه‌بندي لوله از المان توپر هشت گره‌ای استفاده شد. مقدار انرژی جذب شده پارامتر مهمی در سیستم‌های جاذب انرژی است. برای محاسبه انرژی جذب شده از مساحت سطح زیر نمودار نیرو-جابجایی استفاده می‌شود. در این مقاله، از رابطه ۱ برای محاسبه سطح زیر نمودار نیرو-جابجایی و در نهایت جذب انرژی ویژه (SEA) استفاده شد که در آن L میزان جابجایی، P نیروی وارده در هر لحظه و m جرم لوله می‌باشد.


$$SEA = \frac{\int_0^L P(x)dx}{w} \quad (۱)$$

در این مقاله، برای بررسی اثر تعداد ردیف سوراخ‌ها بر روی خواص جذب انرژی، تعداد ۳، ۵ و ۷ ردیف در نظر گرفته شد. شکل ۲ شماتیک لوله‌های طراحی شده با ردیف‌های مذکور را نشان می‌دهد. همچنین برای بررسی اثر زاویه بین سوراخ‌ها بر روی پیک نیروی اولیه و جذب انرژی مخصوص، زوایای ۶۰، ۷۲، ۹۰ و ۱۲۰ درجه در نظر گرفته شده که در شکل ۳ به صورت شماتیک نشان داده شده است. لازم به ذکر است که پس از صحت‌سنجی مدل اجزای محدود با استفاده از نتایج آزمایشگاهی، بررسی تاثیر تعداد ردیف و زاویه بین سوراخ‌ها به صورت شبیه‌سازی اجزای محدود انجام خواهد شد.



الف ب ج

شکل ۲. شماتیک لوله‌های طراحی شده با ردیف‌های سوراخ متفاوت الف) سه ردیف، ب) پنج ردیف و ج) هفت ردیف




الف ب ج د


شکل ۳. شماتیک طرح زاویه بین سوراخ‌ها الف) ۱۲۰ درجه، ب) ۹۰ درجه، ج) ۷۲ درجه و د) ۶۰ درجه

۳. نتایج و بحث


به‌منظور بررسی رفتار لوله سوراخ‌دار تحت بارگذاری فشاری محوری، شکل تغییرشکل یافته آن پس از اعمال بار در شبیه‌سازی عددی ارائه شده است (شکل ۴). برای بررسی تاثیر تعداد ردیف سوراخ‌ها بر رفتار مکانیکی لوله تحت بارگذاری محوری، نمودارهای نیرو-جابه‌جایی مربوط به نمونه‌های دارای سوراخ با زاویه ۱۲۰ درجه و تعداد ردیف‌های ۳، ۵ و ۷ مورد بررسی قرار گرفتند. به‌منظور مقایسه کمی عملکرد نمونه‌های فوق، مقادیر پیک نیروی اولیه (*IPF*) و انرژی جذب‌شده ویژه (*SEA*) درجدول ۲ ارائه شده است. لازم به ذکر است تا انتهای مقاله واحد پیک نیروی اولیه کیلونیوتن و واحد انرژی جذب‌شده ویژه ژول بر کیلوگرم می‌باشد.




شکل ۴. لوله سوراخ‌دار لهیده شده به‌صورت شبیه‌سازی



الف



ب



ج


شکل۵. نمودار نیرو-جابه‌جایی نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۱۲۰ درجه الف) ۳ ردیف، ب) ۵ ردیف و ج) ۷ ردیف

جدول ۲. مقایسه پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۱۲۰ درجه


انرژی جذب‌شده ویژه	پیک نیروی اولیه	تعداد ردیف سوراخ
۷/۹۴	۶۲/۶۶	۳
۴/۰۲	۷۷/۶۵	۵
۷/۱۹	۵۴/۰۳	۷

از نظر انرژی جذب‌شده ویژه، نتایج نشان می‌دهد که نمونه ۳ ردیفه بیشترین میزان انرژی جذب‌شده را دارد. اما در مورد معیار پیک نیروی اولیه نمونه‌ی ۷ ردیفه کمترین مقدار *IPF* را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن هم‌زمان پارامترهای *IPF* و *SEA* نمونه ۷ ردیفه اگر چه میزان انرژی جذب‌شده ویژه آن از ۵ ردیف کمتر است اما پیک نیروی اولیه آن به‌طور قابل توجهی از دو نمونه‌ی دیگر کمتر است. بنابراین این نمونه به‌عنوان نمونه با عملکرد مناسب در میان این سه پیکربندی شناخته می‌شود.


در ادامه، نمودارهای نیرو-جابه‌جایی نمونه‌های سوراخ دار با زاویه ۹۰ درجه و تعداد ردیف‌های ۳، ۵ و ۷ ارائه شده است. برای ارزیابی و مقایسه کمی عملکرده این نمونه‌ها، مقادیر پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه در جدول ۳ ارائه شده است.



الف



ب



ج


شکل۶. نمودار نیرو-جابه‌جایی نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۹۰ درجه الف) ۳ ردیف، ب) ۵ ردیف و ج) ۷ ردیف

جدول ۳. مقایسه پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۹۰ درجه


انرژی جذب‌شده ویژه	پیک نیروی اولیه	تعداد ردیف سوراخ
۵/۶۲	۵۸/۷۱	۳
۶/۶۱	۷۲/۷۱	۵
۶/۱۹	۶۶/۷۰	۷

از نظر انرژی جذب‌شده ویژه، نتایج نشان می‌دهد که نمونه ۵ ردیفه بیشترین میزان انرژی جذب‌شده را دارد. اما در مورد معیار پیک نیروی اولیه نمونه‌ی ۳ ردیفه کمترین مقدار *IPF* را نشان می‌دهد. با درنظر گرفتن هم‌زمان پارامترهای *IPF* و *SEA* نمونه ۳ ردیفه اگر چه میزان انرژی جذب‌شده ویژه آن از ۵ ردیف کمتر است اما پیک نیروی اولیه آن به‌طور قابل توجهی از دو نمونه‌ی دیگر کمتر است. بنابراین این نمونه به‌عنوان نمونه با عملکرد مناسب در میان این سه پیکربندی شناخته می‌شود.


شکل ۷ رفتار نیرو-جابه‌جایی نمونه‌های سوراخ دار با زاویه ۷۲ درجه را برای ردیف‌های مختلف نشان می‌دهد. برای بررسی تغییرات ایجاد شده در عملکرد نمونه‌ها، نتایج به دست آمده از دو پارامتر پیک نیروی اولیه و انرژی جذب شده ویژه در جدول ۴ خلاصه شده است.



الف



ب



ج


شکل۷. نمودار نیرو-جابه‌جایی نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۷۲ درجه الف) ۳ ردیف، ب) ۵ ردیف و ج) ۷ ردیف

جدول ۴. مقایسه پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۷۲ درجه


انرژی جذب‌شده ویژه	پیک نیروی اولیه	تعداد ردیف سوراخ
۴/۸۵	۴۴/۷۸	۳
۵	۸۲/۰۸	۵
۵/۹۸	۷۶/۸۱	۷

با مقایسه‌ی مقادیر بالا، نمونه‌ی ۵ ردیفه بیشترین میزان انرژی جذب‌شده ویژه را دارد اما این نمونه در مقایسه با دو نمونه ی دیگر به‌طور قابل توجهی پیک نیروی اولیه بالایی دارد. بنابراین با مقایسه‌ی مقادیر بالا به این نتیجه می‌رسیم که در بین این سه نمونه، نمونه‌ی ۳ ردیف عملکرد مناسب‌تری را دارد.


در شکل ۸، نمودارهای نیرو-جابه‌جایی برای نمونه‌های سوراخ‌دار با زاویه ۶۰ درجه ارائه شده است.



الف



ب



ج

شکل ۸. نمودار نیرو-جابه‌جایی نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۶۰ درجه الف) ۳ ردیف، ب) ۵ ردیف و ج) ۷ ردیف

نتایج عددی به‌دست‌آمده از بررسی نمونه‌های دارای زاویه ۶۰ درجه، شامل پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه، در جدول ۵ آمده است.

جدول ۴. مقایسه پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه نمونه سوراخ‌دار با زاویه ۶۰ درجه

انرژی جذب‌شده ویژه	پیک نیروی اولیه	تعداد ردیف سوراخ
۳/۹۱	۱۴۱/۴۶	۳
۳/۸۲	۵۹/۹۹	۵
۵/۹۱	۵۸/۷۲	۷

با مقایسه نتایج عددی جدول فوق، نمونه هفت ردیفه در مقایسه با نمونه‌های دیگر بیشترین انرژی جذب‌شده ویژه و کمترین پیک نیروی اولیه را دارد. بنابراین این نمونه در این پیکربندی نمونه‌ای با عملکرد مناسب می‌باشد.

درمجموع، نتایج به‌دست‌آمده از بررسی نمونه‌های دارای سوراخ با زوایای مختلف و تعداد ردیف‌های متفاوت نشان داد که تغییر در هندسه سوراخ‌ها می‌تواند بر رفتار فشاری و قابلیت جذب انرژی نمونه‌ها تاثیرگذارباشد. به‌منظور مقایسه عملکرد نمونه‌ها، پارامترهای پیک نیروی اولیه (*IPF*) و انرژی جذب‌شده ویژه (*SEA*) مورد بررسی قرار گرفتند. با مقایسه مقادیر بالا در هر مرحله، مشخص شد که در نمونه‌هایی با سوراخ ۱۲۰ درجه نمونه‌ی ۷ ردیفه، با مقادیر پیک نیری اولیه ۵۴/۰۳ و انرژی جذب‌شده ویژه ۷/۱۹ مناسب ترین نمونه در میان دو نمونه‌ی دیگر بود. همچنین در نمونه‌های سوراخ دار با زاویه ۹۰ درجه، نمونه‌ی ۳ ردیفه، با مقادیر پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده ویژه ۵۸/۷۱ و ۵/۶۲ مناسب ترین نمونه بود. در نمونه‌های سوراخ دار با زاویه ۷۲ درجه نمونه‌ی ۳ ردیفه با مقادیر ۴۴/۷۵ و ۴/۸۵ عملکرد مناسبی در بین دو نمونه‌ی دیگر داشت. درمورد نمونه‌های سوراخ‌دار با زاویه ۶۰ درج نمونه‌ی هفت ردیفه با مقادیر ۵۸/۷۲ و ۵/۹۱ مناسب‌ترین نمونه درپیکربندی خود بوده است.

حال با مقایسه مقادیر عددی فوق به دو نمونه‌ی مناسب می‌رسیم. نمونه‌ی ۷ ردیفه‌ی سوراخ‌دار با زاویه ۱۲۰ درجه و نمونه‌ی ۳ ردیفه‌ی سوراخ‌دار با زاویه ۷۲ درجه، با درنظر گرفتن هر دو معیار پیک نیروی اولیه و انرژی جذب‌شده‌ی ویژه، نمونه‌ی ۳ ردیفه‌ی سوراخ‌دار با زاویه ی ۷۲ درجه اگرچه پیک نیروی‌اولیه‌ی کمتری نسبت به نمونه‌ی دیگردارد اما چون نمونه‌ای مطلوب است که بتواند بیشترین انرژی ممکن را جذب کند، بنابرین بیشترین مقدار *SEA* مطلوب است. در نتیجه نمونه‌ی هفت ردیفه‌ی سوراخ‌دار با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه مناسب‌ترین نمونه از لحاظ عملکرد در بین ۱۲تا نمونه‌ی دیگر می‌باشد.

۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله، دوازده نمونه برای لوله‌های جدارنازک سوراخ‌دار آلومینیومی ۶۰۶۱ با زوایا و ردیف‌های مختلف با هدف بهبود قابلیت جذب انرژی ارائه شد. جهت انتخاب بهترین چیدمان، پارامترهای تعداد ردیف و زوایای سوراخ‌ها تحلیل و بررسی شدند. نتایج حاصل نشان داد که نمونه‌ی هفت ردیفه‌ی سوراخ‌دار با زاویه‌ی ۱۲۰ درجه با مقادیر عددی پیک نیروی‌اولیه و انرژی جذب‌شده‌ی ویژه ۵۴/۰۳ و ۷/۱۹ مناسب‌ترین نمونه از لحاظ عملکرد در بین دوازده تا نمونه بود. بنابراین تعداد ردیف‌های سوراخ لزوما به افزایش قابلیت جذب انرژی منجر نمی‌شود و عملکرد نمونه به ترکیب مناسب زاویه بین سوراخ‌ها و تعداد ردیف‌ها وابسته است.

منابع

1. Sadighi, A., Eyvazian, A., Asgari, M., & Hamouda, A. M. (2019). A novel axially half corrugated thin-walled tube for energy absorption under axial loading. Thin-Walled Structures, 145, 106418.
2. Aghamirzaie, M., Najibi, A., & Ghasemi-Ghalebahman, A. (2023). Energy absorption investigation of octagonal multi-layered origami thin-walled tubes under quasi-static axial loading. International Journal of Crashworthiness, 28(4), 511-522.
3. Mert, S. K., Demiral, M., Altin, M., Acar, E., & Güler, M. A. (2021). Experimental and numerical investigation on the crashworthiness optimization of thin-walled aluminum tubes considering damage criteria. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 43(2), 113.
4. Tayyebati, M., Ahmadi, H., & LIAGHAT, G. H. (2020). Experimental and numerical investigation on crushing of metal-composite hybrid energy absorber under a quasi-static loading.
5. Modanloo, V., Dashti Kahnouei, M., & Safi Jahanshahi, A. (2025). Statistical modeling of energy absorption of grooved aluminum tubes under axial compression loading. Journal Modeling in Engineering, of 23(82), 157-166.
6. Shahrjerdi, A., & Mirzabeygi, M. (2025). Energy absorption properties and crushability of hybrid holed metal-composite thin-walled tubes with different geometries and materials. Ships and Offshore Structures, 1-9.
7. Mohamed Ismail, N. M. (2024). Performance analysis and optimization of square tubes with different shapes, sizes, and patterns of holes under axial compression loading. International Journal of Crashworthiness, *29*(2), 247-273
8. Miao, F., & Jin, Y. (2024, December). Crashworthiness analysis and structural optimization of thin-walled circular tubes with porous arrays. In *Structures* (Vol. 70, p. 107811). Elsevier
9. Elyasi, M., Roohol, A. A. M., & Modanloo, V. (2023). Experimental and numerical investigation of energy absorption capability of holed thin-walled circular aluminum tubes under axial compression loading.
10. Ding, F., Hong, T., Xu, Y., & Jia, X. (2022). Prediction of fracture behavior of 6061 aluminum alloy based on GTN model. *Materials*, *15*(9), 3212
11. Montazeri, S., Elyasi, M., & Moradpour, A. (2018). Investigating the energy absorption, SEA and crushing performance of holed and grooved thin-walled tubes under axial loading with different materials. *Thin-Walled Structures*, *131*, 646-653

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی تجربی جذب انرژی لوله‌های پلی لاکتیک اسید چاپ سه‌بعدی تحت بارگذاری فشاری محوری

فاطمه کرانی [۱]، وحید مدانلو (نویسنده مسئول)[۲]

[۱] دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان ftm.korrani99@gmail.com
[۲] دانشگاه صنعتی سیرجان، سیرجان v.modanloo@sirjantech.ac.ir

چکیده

پیشرفت‌های اخیر در فناوری ساخت افزایشی به‌ویژه چاپ سه‌بعدی، زمینه‌ساز تحولی اساسی در طراحی و تولید قطعات مهندسی شده‌اند. در این میان، لوله‌های جدارنازک تولیدشده به روش لایه‌نشانی ذوبی به‌دلیل وزن کم، قابلیت تنظیم هندسه داخلی و امکان کنترل دقیق خواص مکانیکی، جایگاه ویژه‌ای در صنایع خودروسازی و هوافضا به‌عنوان جاذب انرژی یافته‌اند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عملکرد جذب انرژی این سازه‌ها، به تحلیل تأثیر سه عامل طراحی و فرآیندی شامل درصد پرشدگی، شکل سطح مقطع سوراخ‌ها و عملیات حرارتی پرداخته است. نمونه‌های مورد بررسی با استفاده از فیلامنت پلی‌لاکتیک‌اسید و الگوی پرشدگی لانه‌زنبوری تولید شده‌اند. آزمون‌های لهیدگی تحت بار فشاری محوری به‌صورت شبه‌استاتیکی انجام شده و شاخص‌هایی نظیر نیروی لهیدگی اولیه، انرژی جذب‌شده کل، انرژی جذب‌شده ویژه، نیروی لهیدگی میانگین و بازده نیروی لهیدگی استخراج شده‌اند. تحلیل داده‌ها با بهره‌گیری از روش طراحی آزمایش و مدل‌سازی رگرسیون انجام شده و اثرات اصلی و متقابل پارامترهای ورودی بر روی خروجی‌های مذکور بررسی شده است. نتایج حاصل نشان دادکه درصد پرشدگی نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش انرژی جذب‌شده کل و نیروی لهیدگی میانگین دارد، در حالی‌که عملیات حرارتی بیشترین تأثیر را بر بازده نیروی لهیدگی داشته است. همچنین، شکل سطح مقطع سوراخ‌ها در برخی ویژگی‌ها مانند انرژی جذب‌شده ویژه اثرگذار بوده و ترکیب مناسب آنها می‌تواند عملکرد مکانیکی جاذب را بهبود بخشد. بررسی مدل‌های رگرسیونی نشان داد که با افزایش درجه معادله از اول به سوم کفایت مدل جهت پیش‌بینی خروجی‌ها افزایش‌می‌یابد.

واژه‌هاي كليدي

جذب انرژی، چاپ سه‌بعدی، لوله جدارنازک، سطح مقطع سوراخ

۱. مقدمه

با توجه به گسترش کاربرد فناوری چاپ سه‌بعدی در طراحی و ساخت سازه‌های سبک و جاذب انرژی، بررسی دقیق پارامترهای مؤثر بر عملکرد مکانیکی این قطعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. پژوهش‌های پیشین درباره عملکرد مکانیکی و جذب انرژی سازه‌های سبک و چاپ‌شده سه‌بعدی بررسی شده‌اند. این مطالعات بر تأثیر عواملی مانند نوع ماده، هندسه سازه، الگوی پرشدگی، سرعت چاپ و نحوه اتصال داخلی بر رفتار

مکانیکی تمرکز دارند تا بهینه‌ترین ترکیب طراحی و فرآیند را برای افزایش ایمنی و کارایی قطعات ضربه‌گیر ارائه دهند. نتایج نشان می‌دهد که بهینه‌سازی هندسه داخلی، انتخاب مناسب الگوی پرشدگی و تنظیم پارامترهای چاپ می‌تواند موجب بهبود جذب انرژی، افزایش ایمنی و ارتقای عملکرد سازه‌های چاپ سه‌بعدی شود. ویراوان و همکاران[۱]، عملکرد جذب انرژی لوله‌های چندسلولی چاپ سه‌بعدی از جنس پلی‌لاکتیک‌اسید را تحت بار محوری شبه‌استاتیکی بررسی کردند. نمونه‌های مورد مطالعه شامل دایره چندسلولی، مربع چندسلولی، پنج‌ضلعی چندسلولی و دایره‌های پنج‌ضلعی چندسلولی بودند که نمونه دایره‌های پنج‌ضلعی چندسلولی بهترین عملکرد جذب انرژی را نشان داد. بررسی رفتار فروپاشی نمونه‌ها نشان داد که چین‌خوردگی پلاستیک، خمش الاستیک و تغییر شکل لهیدگی از مکانیسم‌های اصلی جذب انرژی هستند. عودالله و همکاران[۲]، تأثیر الگوی پرشدگی بر جذب انرژی لوله‌های استوانه‌ای چاپ سه‌بعدی از جنس پلی‌لاکتیک‌اسید را بررسی کردند. الگوهای دایره‌ای، مربعی، مثلثی، زیگزاگ و صلیبی مورد ارزیابی قرار گرفتند که الگوی مربعی بهترین عملکرد جذب انرژی و الگوی دایره‌ای ضعیف‌ترین عملکرد را نشان داد. نتایج بیانگر تأثیر قابل‌توجه انتخاب الگوی پرشدگی بر بهبود عملکرد و ایمنی سازه‌های جاذب انرژی است. هدایت و همکاران [۳]، رفتار لهیدگی لوله‌های چندسلولی با هسته لانه‌زنبوری ساخته‌شده از مواد *PLA+* ، پلی‌لاکتیک‌اسید سبک و پلی‌لاکتیک‌اسید سخت را بررسی کردند. نتایج نشان داد که نوع ماده فیلامنت مؤثرترین عامل بر جذب انرژی و رفتار مکانیکی نمونه‌هاست و انتخاب مناسب ماده و تنظیم پارامترهای چاپ می‌تواند عملکرد جذب انرژی و ایمنی سازه را بهبود دهد. زو و همکاران[۴]، عملکرد جذب انرژی لوله‌های انتهایی اوریگامی ساخته‌شده از پلی‌لاکتیک‌اسید را به‌صورت تجربی و عددی بررسی و با لوله‌های مربعی متداول مقایسه کردند. نتایج نشان داد که لوله‌های اوریگامی در صورت عدم شکست ترد، جذب انرژی و عملکرد بهتری نسبت به ساختارهای سنتی دارند و افزایش دما نیز موجب بهبود بازده نیروی لهیدگی می‌شود. عملکرد جذب انرژی ساختارهای هیبریدی آلومینیوم و پلی‌لاکتیک‌اسید تحت بارگذاری فشاری جانبی بررسی شد. پراوین کومار و همکاران[۵]، با هدف بهبود قابلیت جذب انرژی تحت بارگذاری فشاری محوری شبه‌استاتیکی، لوله‌های شش‌ضلعی سلسله‌مراتبی زیست‌الهام‌گرفته را با استفاده از چاپ سه‌بعدی طراحی و تولید کردند. در این پژوهش، چندین ساختار سلسله‌مراتبی با الهام از ساختارهای طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. برای ساخت نمونه‌ها از فیلامنت کامپوزیتی پلی‌لاکتیک‌اسید تقویت‌شده با الیاف شیشه کوتاه استفاده شد. نتایج آزمایش‌های لهیدگی نشان داد که ساختارهای سلسله‌مراتبی می‌توانند عملکرد مناسبی در جذب انرژی داشته باشند. در میان نمونه‌های بررسی‌شده، ساختار منتخب بهترین عملکرد را از نظر جذب انرژی ارائه داد و رفتار لهیدگی پایدار و چین‌خوردگی تدریجی را در فرآیند فشرده‌سازی نشان داد.

مرام و سؤزن [٦]، تأثیر الگوی داخلی و نرخ پرشدگی بر جذب انرژی لوله‌های جدارنازک ساخته‌شده از ترموپلاستیک پلی‌اورتان را بررسی کردند. نتایج نشان داد که الگوی مربعی با بیشترین نرخ پرشدگی، بالاترین جذب انرژی و الگوی هم‌مرکز با کمترین نرخ پرشدگی، ضعیف‌ترین عملکرد را دارد. همچنین، افزایش نرخ پرشدگی موجب افزایش جذب انرژی شد و الگوی مربعی از نظر جذب انرژی ویژه نیز عملکرد مطلوبی نشان داد. آستوتی و همکاران[۷]، عملکرد جذب انرژی لوله‌های آلومینیومی، لوله‌های چاپ سه‌بعدی با ساختار لانه‌زنبوری و نمونه‌های ترکیبی را تحت بارگذاری فشاری محوری بررسی کردند. نتایج نشان داد که نمونه ترکیبی بالاترین بازده نیروی لهیدگی را داشته و ساختار لانه‌زنبوری با وجود وزن کم، ظرفیت بالایی در جذب انرژی دارد و می‌تواند در کاربردهای ایمنی صنایع خودروسازی و حمل‌ونقل مورد استفاده قرار گیرد. رفتار جذب انرژی لوله‌های کامپوزیتی شش‌ضلعی چندسلولی چاپ سه‌بعدی از جنس پلی‌آمید تقویت‌شده با الیاف کربن تحت بارگذاری محوری و ضربه‌ای بررسی شد. لیو و همکاران[۸]، نشان دادند که دما و نرخ بارگذاری تأثیر قابل‌توجهی بر نیروی لهیدگی، انرژی ویژه جذب‌شده و بازده نیروی لهیدگی دارند .نتایج نشان داد که افزایش دما موجب بهبود عملکرد سازه شده و در دماهای بالا، نمونه‌های ضربه‌ای عملکرد مطلوب‌تری از نظر جذب انرژی و نیروی لهیدگی داشتند. این ساختارها می‌توانند برای طراحی قطعات مقاوم در برابر ضربه در شرایط محیطی مختلف مورد استفاده قرار گیرند.


۲. مواد و روش‌ها

ماده اولیه مورد استفاده در این مقاله، فیلامنت پلی‌لاکتیک‌اسید است که به دلیل زیست‌تخریب‌پذیری، سازگاری با محیط زیست و خواص مکانیکی مناسب، کاربرد گسترده‌ای در چاپ سه‌بعدی دارد .این ماده دارای جریان‌پذیری مطلوب در حالت مذاب، انقباض کم و چسبندگی مناسب بین لایه‌ها بوده و امکان تولید قطعات دقیق و باکیفیت را فراهم می‌کند .همچنین، استحکام و مدول کششی مناسب پلی‌لاکتیک‌اسید، آن را برای ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی و قطعات غیر باربر مناسب ساخته است .در مجموع، ویژگی‌های حرارتی، مکانیکی و چاپ‌پذیری مناسب، پلی‌لاکتیک‌اسید را به گزینه‌ای مطلوب برای بررسی تجربی پارامترهای مؤثر بر استحکام بین‌رشته‌ای تبدیل کرده است.

برای ارزیابی خواص جذب انرژی نمونه‌های پرینت‌شده، آزمایش‌هایی در آزمایشگاه مقاومت مصالح دانشگاه صنعتی سیرجان انجام شد. با ثبت تغییرات نیرو نسبت به جابه‌جایی، پارامترهایی نظیر انرژی کل، انرژی جذب‌شده ویژه و سایر شاخص‌های مرتبط استخراج گردید. از دستگاه سنتام ۱۵۰ ساخت ایران با سرعت ۲ میلی‌متر بر دقیقه آزمون لهیدگی انجام شد. شکل ۱و ۲ به‌ترتیب دستگاه پرس و نمونه‌های استفاده شده را نشان می‌دهند.



شکل۱، دستگاه پرس اونیورسال ۱۵ تن



شکل۲، نمونه‌ها تحت آزمون لهیدگی

- برای طراحی آزمایش از روش فاکتوریل کامل و نرم افزار مینی‌تب استفاده شد. تعداد ۳ پارامتر ورودی مطابق با جدول ۱شامل درصد پرشدگی، سطح مقطع سوراخ‌ها و انجام عملیات حرارتی (آنیل) درنظر گرفته شد. در این جدول حروف C، O و H به‌ترتیب بیانگر سطح مقطع سوراخ دایروی، بیضوی و شش‌ضلعی می‌باشند. همچنین، اعداد ۱ و ۲ نیز به ترتیب نمایانگر نمونه عملیات حرارتی شده و نمونه عملیات حرارتی نشده می‌باشد. هر کدام از درصد پرشدن‌ها و سطح مقطع سوراخ‌ها در سه سطح و عملیات حرارتی در ۲ سطح درنظر گرفته شدند. با توجه به تعداد پارامترها و سطوح مربوطه تعداد ۱۸ آزمایش مطابق با جدول ۲ طراحی شد. پس از طراحی، ساخت قطعات با سرعت ۲ میلی‌متر بر دقیقه به صورت تجربی اجرا و خروجی‌های موردنظر یعنی نیروی لهیدگی اولیه ، جذب انرژی ویژه و جذب انرژی کل برای هر آزمایش استخراج شد

جدول۱. پارامترهای ورودی و سطوح مربوطه

پارامتر	سطح		
عملیات حرارتی (آنیل)	آنیل شده (۱)	آنیل نشده (۲)	
درصد پرشدگی	۴۰	۷۰	۱۰۰
سطح مقطع سوراخ‌ها	دایروی (C)	بیضوی (O)	شش‌ضلعی (H)


جدول۲. طرح آزمایش‌ها به روش فاکتوریل کامل

شماره آزمایش	درصد پرشدگی	سطح مقطع سوراخ	عملیات حرارتی
۱	۴۰	O	۱
۲	۴۰	C	۲
۳	۷۰	H	۱
۴	۱۰۰	O	۱
۵	۴۰	C	۱
۶	۱۰۰	H	۲
۷	۷۰	O	۲
۸	۴۰	H	۱
۹	۴۰	H	۲
۱۰	۱۰۰	H	۱
۱۱	۷۰	C	۲
۱۲	۷۰	H	۲
۱۳	۱۰۰	C	۲
۱۴	۱۰۰	O	۲
۱۵	۴۰	O	۲
۱۶	۷۰	C	۱
۱۷	۱۰۰	C	۱
۱۸	۷۰	O	۱

جدول ۳. مشخصات هندسی نمونه‌ها

بعد	اندازه
ارتفاع نمونه‌ها	۵۰ میلی‌متر
قطر خارجی نمونه	۲۵ میلی‌متر
قطر داخلی نمونه	۱۵ میلی‌متر

برای معرفی رفتار تغییرشکل پلاستیک ماده از نمودار تنش-کرنش استفاده شد. در این مقاله، درصد پرشدگی، سطح مقطع سوراخ و عملیات حرارتی به‌عنوان متغیرهای ورودی و نیروی لهیدگی اولیه، جذب انرژی کل و انرژی جذب‌شده ویژه به‌عنوان خروجی درنظرگرفته شده‌اند که از پارامتر مهم در سیستم‌های جاذب انرژی هستند. برای محاسبه هرکدام از آن‌ها از نمودار تنش-کرنش و فرمول و روش‌های زیر استفاده می‌شود.



شکل ۳. منحنی نیرو-جابجایی معمول برای آزمایش لهیدگی محوری شبه استاتیکی لوله‌های جدارنازک[۹]

پارامترهای جذب انرژي عبارت است از[۱۰]:

۴ انرژي جذب شده کل ۶ *EA*

مساحت سطح زیر نمودار نیرو-جابه‌جایی که تابع رابطه (۱-۱) است، مقدار کل انرژی جذب شده را نشان می‌دهد.

$$EA = \int_0^L F_{(x)} dx \qquad (۱)$$

۵ • جذب انرژي ویژه ۶ *SEA*

برای ارزیابی کارایی انرژی جذب شده در سازه‌ها و نمونه‌ها با مواد و ابعاد هندسی مختلف، انرژی جذب شده ویژه بر اساس رابطه (۲-۱) محاسبه می‌گردد. در رابطه (۲)، M جرم سازه می‌باشد.

$$SEA = \frac{EA}{M} \qquad (۲)$$

۶ نیروي لهیدگي اولیه ۶ *IPF*

نیروی لهیدگی اولیه، برابر است با مقدار نیرویی که در نمودار نیرو-جابه‌جایی، اولین پیک را ایجاد می‌کند.

---

4 Energy Absorption
5 Specific Energy Absorption
6 Initial Peak Force

۳. نتایج و بحث

آزمایش‌های طراحی‌شده به روش فاکتوریل کامل به‌صورت تجربی اجرا شدند که نتایج در جدول ۴ ارائه شده است. به‌منظور تکرارپذیری نتایج، هر آزمون دو بار انجام شد و میانگین نتایج حاصل در تحلیل‌ها لحاظ گردید.

در شکل‌های ۴ تا ۹ نمودارهای نیرو-جابجایی مربوط به آزمون لهیدگی در شرایط متفاوت بر اساس پارامترهای ورودی نشان داده شده است. هر یک از پارامترهای جذب انرژی حاصل از این نمودارها استخراج، بررسی و تحلیل شده‌است.


نتایج بررسی سه شاخص عملکردی شامل نیروی لهیدگی اولیه، جذب انرژی کل و جذب انرژی ویژه، نشان داده‌است .در نیروی لهیدگی اولیه، درصد پرشدگی، عملیات حرارتی و سطح مقطع سوراخ‌ها مؤثر بوده و کمترین مقدار آن در پرشدگی با درصد پایین، سوراخ شش‌ضلعی و حالت بدون عملیات حرارتی حاصل شد .در جذب انرژی کل، افزایش درصد پرشدگی موجب افزایش ظرفیت جذب انرژی شد و پرشدگی کامل، سوراخ بیضوی و عملیات حرارتی‌شده بهترین شرایط را ایجاد کردند. برای جذب انرژی ویژه، پرشدگی با درصد ۷۰، سوراخ بیضوی و انجام عملیات حرارتی بیشترین مقدار را ایجاد کردند و درصد پرشدگی بیشترین تأثیر را بر این شاخص داشت. همچنین، اثر متقابل عملیات حرارتی و شکل سوراخ بر جذب انرژی ویژه مشاهده شد و عملکرد آن به هندسه سوراخ وابسته بود. در مجموع، درصد پرشدگی و عملیات حرارتی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شاخص‌های جذب انرژی و نیروی لهیدگی بوده‌است.

جدول۴. طراحی آزمایش‌ها به همراه خروجی‌های مربوطه


شماره آزمایش	(kN) IPF	(kJ/kg) SEA	(kJ) E_t
۱	۹/۳۰	۵/۱۰	۵/۰۹
۲	۶/۵۹	۵/۱۱	۵/۰۶
۳	۱۵/۳۳	۸/۳۸	۱۱/۱۶
۴	۱۴/۲۹	۷/۰۶	۱۱/۱۰
۵	۸/۸۱	۴/۵۲	۴/۴۸
۶	۹/۹۴	۵/۶۱	۸/۷۴
۷	۱۱/۰۰	۶/۲۹	۸/۲۳
۸	۹/۲۷	۶/۱۶	۶/۱۰
۹	۵/۹۸	۴/۵۵	۴/۴۷
۱۰	۸/۶۷	۵/۶۲	۵/۵۷
۱۱	۱۱/۱۰	۷/۳۳	۹/۶۹
۱۲	۵/۲۴	۲/۸۹	۳/۸۵
۱۳	۸/۲۰	۶/۳۲	۶/۲۶
۱۴	۱۱/۹۶	۶/۹۱	۱۰/۹۴
۱۵	۷/۹۲	۵/۵۲	۵/۵۱
۱۶	۱۴/۴۵	۶/۷۷	۹/۰۲

۱۷	۹/۹۰	۶/۹۰	۳/۷۶
۱۸	۱۶/۲۵	۷/۱۵	۹/۴۲


شکل ۴ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های با عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ شش ضلعی برای درصدهای مختلف پرشدگی




شکل۷ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های بدون عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ شش ضلعی برای درصدهای مختلف پرشدگی




شکل ۵ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های با عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ بیضوی برای درصدهای مختلف پرشدگی




شکل۸ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های بدون عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ بیضوی برای درصدهای مختلف پرشدگی



شکل ۶ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های با عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ دایروی برای درصدهای مختلف پرشدگی



شکل۹ نمودار نیرو جابجایی نمونه‌های بدون عملیات حرارتی با سطح مقطع سوراخ دایروی برای درصدهای مختلف پرشدگی



۴. نتیجه‌گیری

در این مقاله خواص جذب انرژی لوله‌های جدارنازک از جنس پلی‌لاکتیک‌اسید تولیدشده با استفاده از فرایند لایه نشانی ذوبی تحت بار آزمون لهیدگی شبه‌استاتیکی محوری بررسی شد. در این راستا، به منظور انجام آزمایش‌های تجربی، لوله‌های سوراخ‌داری به قطر داخلی ۱۵ و قطر خارجی ۲۵ میلی‌متر و طول ۵۰ میلی‌متر آماده و تحت سرعت ۲ میلی‌متر بر دقیقه مورد آزمون لهیدگی قرار گرفتند.

مهمترین نتایج حاصل در زیر ارائه شده است :

درصد پرشدگی، شکل سطح مقطع سوراخ‌ها و عملیات حرارتی سه پارامتر اصلی و مؤثر در تعیین رفتار مکانیکی نمونه‌ها هستند که در اکثر خواص نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کرده‌اند.

در خواص مکانیکی مانند جذب انرژی کل و ویژه، مقادیر بیشتر مطلوب بوده و در برخی دیگر مانند نیروی لهیدگی اولیه، مقادیر کمتر ترجیح داده شده است؛ بنابراین انتخاب بهینه پارامترها وابسته به هدف طراحی است.

اثرات متقابل بین پارامترها در برخی ویژگی‌ها معنی‌دار بوده و در برخی دیگر مشاهده نشده است؛ این موضوع نشان‌دهنده پیچیدگی ساختارهای چاپ‌شده و ضرورت تحلیل چندمتغیره است.

منابع

[1] Wirawan, W. A., Junipitoyo, B., Putro, S. H. S., Sabitah, A. Y., Suudy, A. H., Ridwan, R., & Choiron, M. A. (2024). Collapse behavior and energy absorption characteristics of design multi-cell thin wall structure 3D-printed under quasi statistic loads. *Automotive Experiences*, *7*(1), 149-160.

[2] Awd Allah, M.M., Abdel-Aziem, W. & Abd El-baky, M.A., (2023). Collapse behavior and energy absorbing characteristics of 3D printed tubes with different infill pattern structures: an experimental study. Fibers and Polymers, 24(7), pp.2609–2622..

[3] Hidayat, D., Istiyanto, J., Sumarsono, D.A., Kurniawan, F., Ardiansyah, R., Wandono, F.A. & Nugroho, A., (2023). Investigation on the crashworthiness performance of thin-walled multi-cell PLA 3D printed tubes: a multi-parameter analysis. Designs, 7(5), p.108..

[4] Zuo, X., Guo, C., Chen, W., Wang, Y., Zhao, J. & Lv, H., (2022). Influence of loading rate and temperature on the energy absorption of 3D printed polymeric origami tubes under quasi-static loading. Polymers, 14(18), p.3859

[5] Praveen Kumar, A., Giridharan, K., Sahu, S.K., Ashok, K.G. & Sathiyamurthy, S., (2025). Experimental investigation of biomimetic 3D-printed hierarchical hexagonal tubes for enhanced energy absorption. Macromolecular Research, Published 24 July 2025, pp.1–5..

[6] Meram, A. & Sözen, B., (2023). Experimental investigation on the effect of printing parameters on the impact response of thin-walled tubes produced by additive manufacturing method. International Journal of Crashworthiness, 28(1), pp.32–45..

[7] Astuti, F.A., Choiron, M.A., Purnowidodo, A. & Irawan, Y.S., (2025). Quasi-static test data set of honeycomb hybrid tubes by FDM 3D printing. Data in Brief, 58, p.111233.

[8] Liu, Y., Wang, J.، Cai, R., Xiang, J., Wang, K., Yao, S. & Peng, Y., (2023). Effects of loading rate and temperature on crushing behaviors of 3D printed multi-cell composite tubes. Thin-Walled Structures, 182, p.110311..

[9] Mohamed, A.S., Laban, O., Tarlochan, F., Al Khatib, S.E., Matar, M.S. & Mandi, E., (2019). Experimental analysis of additively manufactured thin-walled heat-treated circular tubes with slits using AlSi10Mg alloy by quasi-static axial crushing test. Thin-Walled Structures, 138, pp.404–414..

[10] Fu, X., Zhang, X. & Huang, Z., (2021). Axial crushing of Nylon and Al/Nylon hybrid tubes by FDM 3D printing. Composite Structures, 256, p.113055..

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

توسعه افزونه‌ی مسیریابی چندمعیاره خطوط انتقال و فوق‌توزیع نیرو بر پایه‌ی سطح هزینه‌ی وزن‌دار و الگوریتم کمترین هزینه مسیر در محیط QGIS

حسام طهماسبی بلداجی[۱]، محمود شیرازی[۲]، فاطمه مهامی[۳]، مهدی افشار[۴]

[۱] **شرکت برق منطقه‌ای زنجان، زنجان** *Hesamtahmasebi1991@gmail.com*

[۲] **دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، زنجان** *m.shirazi@iasbs.ac.ir*

[۳] **شرکت برق منطقه‌ای زنجان، زنجان** *fateme.mahami@gmail.com*

[۴] **دانشگاه زنجان، زنجان** *afshar.mahdi@gmail.com*

چکیده

مسیریابی خطوط انتقال و فوق توزیع معمولاً به صورت دستی و مبتنی بر قضاوت کارشناس انجام می‌شود؛ رویکردی زمان‌بر و ذهنی که آشتی دادن همزمان چندین معیار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی را دشوار می‌کند و با افزایش پیوسته تقاضای برق و نیاز به گسترش سریع‌تر شبکه، اثربخشی آن به طور فزاینده‌ای مورد سوال قرار می‌گیرد. اگرچه چارچوب مسیر کم‌هزینه همراه با تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره در تحقیقات قبلی برای این مسئله به کار گرفته شده است، اما اکثر پیاده‌سازی‌های موجود یا افزونه‌های تجاری بسیار گران‌قیمت و غیر قابل دسترس یا اسکریپت‌های مطالعه موردی هستند که به عنوان نرم‌افزار و قابل استفاده مجدد منتشر نمی‌شوند. این تحقیق افزونه‌ای را برای *QGIS* معرفی می‌کند که با ساخت یک سطح هزینه وزنی چندمعیاره و اعمال الگوریتم *Dijkstra* بر روی یک نمودار رستری، مسیر بهینه بین دو نقطه مبدا و مقصد (مانند دو پست) را پیدا می‌کند. هسته محاسباتی افزونه، مستقل از رابط کاربری، از شش نوع قانون وزن‌دهی مکانی قابل تنظیم توسط کاربر، از حذف سخت، جریمه باند نرم، اجتناب از فاصله و جاذبه نزدیکی گرفته تا جریمه قطع خطی و طبقه‌بندی کلاسیک، پشتیبانی می‌کند و می‌تواند در سطح کل لایه یا در سطح مقادیر میدان‌های منفرد اعمال شود. مدیریت خودکار سیستم مختصات با انتخاب *UTM* محلی، دقت محاسبات مبتنی بر فاصله را تضمین می‌کند و به طور هوشمند جعبه تحلیل بار محاسباتی را کنترل می‌کند. عملکرد و انعطاف‌پذیری این چارچوب از طریق یک سناریوی نمایشی مبتنی بر داده‌های نمونه نشان داده می‌شود. نتیجه، ابزاری کاملاً قابل تنظیم و شفاف است که می‌تواند در تحلیل و پیش‌طراحی مسیرهای خطوط انتقال برق به عنوان جایگزینی برای راه‌حل‌های تجاری پرهزینه موجود مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌هاي كليدي

مسیریابی خطوط انتقال نیرو، سیستم اطلاعات جغرافیایی (*GIS*)، تحلیل تصمیم چندمعیاره، کمترین‌هزینه مسیر (*Least-Cost Path*)، افزونه *QGIS*

۱. مقدمه

تعیین مسیر بهینه برای خطوط انتقال و فوق توزیع یکی از پرهزینه‌ترین و طولانی‌ترین تصمیمات زیرساختی در صنعت برق است. هر کیلومتر از یک خط انتقال، صرف نظر از سطح ولتاژ، نیازمند تملک یا حق ارتفاق زمین، ساخت پایه‌ها و دکل‌ها و عبور از عوارض طبیعی و مصنوعی متعددی است که هر یک می‌توانند هزینه اجرا، ریسک فنی یا اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی پروژه را به طور قابل توجهی تغییر دهند. به همین دلیل، انتخاب مسیر یک تصمیم صرفاً مهندسی نیست، بلکه مصالحه‌ای بین طیف گسترده‌ای از معیارهای فنی (شیب، پایداری ژئوتکنیکی، فاصله از سایر خطوط و زیرساخت‌ها)، اقتصادی (طول مسیر، دسترسی برای ساخت و بهره‌برداری، هزینه تملک زمین) و زیست‌محیطی-اجتماعی (مناطق حفاظت‌شده، کاربری زمین، فاصله از مناطق مسکونی) است.

در عمل، این فرآیند هنوز تا حد زیادی به صورت دستی و بر اساس تجربه متخصصان مسیریابی انجام می‌شود: متخصص به صورت تجربی و بازدید میدانی مسیرها را به روش آزمون و خطا ترسیم و مقایسه می‌کند. این رویکرد دستی چندین کاستی اساسی دارد: اول، زمان‌بر است و عملاً مقیاس‌بندی آن برای شبکه‌های بزرگ یا برای مقایسه چندین سناریوی جایگزین دشوار است. دوم، به شدت به قضاوت و سلیقه فردی متخصص وابسته است و تکرارپذیری و شفافیت تصمیم را کاهش می‌دهد؛ دو متخصص با داده‌های ورودی یکسان ممکن است مسیرهای متفاوتی را پیشنهاد دهند بدون اینکه بتوانند دلیل این تفاوت را به صورت کمی توضیح دهند. سوم و مهمتر از همه، تطبیق ده‌ها معیار رقیب و گاهی متناقض (مانند کوتاه‌ترین طول در مقابل کمترین تقاطع با مناطق حساس) بدون یک چارچوب کمی و سیستماتیک عملاً بسیار دشوار و مستعد خطا است.

از سوی دیگر، رشد مداوم تقاضای برق، توسعه منابع تولید پراکنده و تجدیدپذیر که اغلب در مکان‌های دور از مراکز مصرف قرار دارند و نیاز به تقویت و بازسازی شبکه‌های انتقال موجود، فشار فزاینده‌ای را بر برنامه‌ریزان شبکه وارد کرده است تا مسیرهای جدید را سریع‌تر، شفاف‌تر و قابل مقایسه‌تر طراحی کنند. در چنین شرایطی، فقدان ابزارهایی که بتوانند این حجم از معیارهای مکانی را به شیوه‌ای سیستماتیک، تکرارپذیر و در عین حال قابل تنظیم توسط متخصصان ترکیب کنند، به یک چالش عملی جدی برای صنعت برق تبدیل شده است.

در پاسخ به این نیاز، در دهه‌های اخیر رویکردهای نیمه‌خودکار مبتنی بر تحلیل کمترین‌هزینه مسیر (*Least-Cost Path*) و تحلیل تصمیم چندمعیاره (*Multi-Criteria Decision Analysis*) در محیط *GIS* برای مسیریابی خطوط انتقال نیرو به‌کار گرفته شده‌اند که جزئیات آن‌ها در بخش ۲ مرور می‌شود. با این حال، دسترسی عملی به این قابلیت‌ها با چند محدودیت مهم همراه است. نخست، بسیاری از روش‌های منتشرشده در ادبیات دانشگاهی صرفاً به‌صورت اسکریپت‌های موردی برای یک مطالعه‌ی خاص پیاده‌سازی شده‌اند و هرگز به‌صورت نرم‌افزاری عمومی، مستند و قابل‌استفاده‌ی مجدد در دسترس سایر قرار نگرفته‌اند. دوم، حتی در مواردی که ابزاری منتشر شده، چارچوب وزن‌دهی معیارها اغلب یا ثابت و از پیش تعیین‌شده است یا به‌گونه‌ای طراحی نشده که کاربر بدون دانش برنامه‌نویسی بتواند قواعد وزن‌دهی مکانی متنوع (مانند ممنوعیت سخت، جریمه‌ی فاصله‌ای یا جذب به سمت زیرساخت موجود) را برای معیارهای دلخواه خود تعریف و مستقیماً در یک *GIS* متن‌باز و پرکاربرد مانند *QGIS* اجرا کند.

با هدف پر کردن این خلا، این تحقیق یک افزونه برای نرم‌افزار *QGIS* معرفی می‌کند که یک چارچوب کلی و کاملاً قابل تنظیم توسط کاربر را برای مسیریابی خطوط انتقال و فوق توزیع، بر اساس برهم‌نهی وزنی چندمعیاره (ساخت سطح هزینه) و جستجوی مسیر با کمترین هزینه با الگوریتم *Dijkstra*، پیاده‌سازی می‌کند. سهم اصلی این تحقیق، ادغام و در دسترس قرار دادن چارچوب شناخته‌شده *LCP+MCDA* در قالب یک ابزار کاملاً قابل تنظیم، بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی کاربر، مستقیماً در *QGIS* به عنوان یک برنامه *GIS* متن‌باز است. این هدف با تعریف و پیاده‌سازی شش نوع قانون وزن‌دهی مکانی قابل تنظیم – شامل ممنوعیت سخت، جریمه باند نرم، اجتناب از فاصله، جاذبه مجاورت، جریمه قطع خط و طبقه‌بندی کلاسیک – که کاربر می‌تواند به هر لایه مکانی دلخواه، در سطح کل لایه یا در سطح مقادیر یک فیلد، اختصاص دهد، محقق می‌شود و بدین ترتیب

دانش تخصصی خود را به طور شفاف و مستند در فرآیند مسیریابی وارد می‌کند. برخلاف بسیاری از رویکردهای قبلی، کد این تحقیق مستقیماً در یک نرم‌افزار *GIS* پرکاربرد ادغام می‌شود. ساختار ادامه مقاله به شرح زیر است: بخش ۲ پیشینه پژوهش در حوزه کمترین هزینه مسیر و تحلیل تصمیم‌گیری چند معیاره برای مسیریابی خطوط انتقال برق را بررسی می‌کند؛ بخش‌های ۳ و ۴ به ترتیب روش پیشنهادی و پیاده‌سازی نرم‌افزاری افزونه را شرح می‌دهند؛ بخش ۵ یک سناریوی نمایشی برای نشان دادن عملکرد افزونه ارائه می‌دهد؛ و بخش‌های ۶ و ۷ به ترتیب به بحث، محدودیت‌ها و کارهای آینده و نتیجه‌گیری نهایی می‌پردازند.

۲. مروری بر پیشینه پژوهش

۲/۱. رویکردهای کمترین‌هزینه مسیر (LCP) در مسیریابی خطوط انتقال برق

از دیدگاه الگوریتمی، تحلیل مسیر با کمترین هزینه بر اساس مسئله کلاسیک کوتاه‌ترین مسیر در نظریه گراف است که *Dijkstra* (۱۹۵۹) برای اولین بار یک الگوریتم دقیق و کارآمد برای حل آن روی گراف‌های وزن‌دار با یال‌های غیرمنفی پیشنهاد داد. در کاربردهای مبتنی بر رستر، هر سلول یک گره و هر همسایگی یک یال با هزینه‌ای متناظر با مقدار سلول مقصد در نظر گرفته می‌شود و مسئله به یافتن کوتاه‌ترین مسیر روی این گراف شبکه کاهش می‌یابد. با این حال، پیاده‌سازی دقیق و جامع الگوریتم دیکسترا روی رسترهای مقیاس بزرگ یا با وضوح مکانی بالا از نظر محاسباتی پرهزینه است، زیرا این الگوریتم قبل از رسیدن به مقصد، بخش قابل توجهی از فضای جستجو را به طور یکنواخت در همه جهات جستجو می‌کند. آنتیکاینن (*Antikainen, 2013*) با معرفی الگوریتم مسیریابی سلسله مراتبی *A** برای رسترهایی با هزینه‌های پیمایش ناهمگن، به این چالش پرداخته است؛ رویکردی که از یک روش اکتشافی هدایت‌کننده و ساده‌سازی سلسله مراتبی فضای جستجو برای سرعت بخشیدن به محاسبات با هزینه دقت قابل کنترل استفاده می‌کند و آن را به گزینه‌ای مناسب برای تحلیل‌های *LCP* در مقیاس بزرگ تبدیل می‌کند.

در حوزه کاربردی مسیریابی خطوط انتقال برق، بگلی و همکاران (*Bagli et al., 2011*) از ترکیب تحلیل کمترین هزینه مسیر با ارزیابی چندمعیاره (*Multi-Criteria Evaluation*) برای مسیریابی یک خط انتقال ۱۳۲ کیلوولت، با هدف مشخصِ کمینه‌سازی اثرات زیست‌محیطی و منظرین، بهره گرفتند؛ در این مطالعه معیارهایی نظیر میدان دید *(visibility)*، تراکم جمعیت و طبیعی بودن چشم‌انداز در یک سطح هزینه رستری ترکیب شدند و مسیر بهینه از آن استخراج شد. به طور مشابه، د لیما و همکاران (*de Lima et al., 2016*) با به‌کارگیری تحلیل کمترین‌هزینه مسیر همراه با ارزیابی چندمعیاره، از فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (*Analytic Hierarchy Process/AHP*) برای تعیین وزن نسبی معیارهای فنی و محیطی استفاده کردند و مسیر حاصل را با یک مسیر پایه که صرفاً بر اساس وزن‌دهی ارزش پولی معیارها بود، مقایسه کردند. این دو مطالعه نشان می‌دهند که ترکیب *LCP* و *MCE/MCDA* در عمل به خوبی برای مسئله مسیریابی خطوط انتقال برق قابل اجرا است، اما در هر دو مورد، پیاده‌سازی به عنوان یک گردش کار خاص برای همان مطالعه در نرم‌افزار *GIS* انجام شد، نه به عنوان یک ابزار عمومی و قابل پیکربندی مجدد برای سایر پروژه‌ها.

۲/۲. تحلیل تصمیم چندمعیاره (MCDA) در تعیین وزن معیارهای مکانی

علاوه بر خود الگوریتم جستجوی مسیر، چگونگی تعیین وزن نسبی معیارهای مکانی یکی از مسائل اصلی در کاربرد تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره در مسیریابی خطوط برق است. در این راستا، لازم است از ابتدا بین دو مفهوم مرتبط اما متمایز تفکیک قائل شد: یکی «قانون وزن‌دهی»، به معنای نوع تبدیل ریاضی فاصله یا کلاس به دلتای هزینه (موضوع بخش ۳/۲ این مقاله)، و دیگری «روش/فرآیند وزن‌دهی»، به معنای روش تعیین مقدار عددی اهمیت نسبی هر معیار (*base_weight* و *value_weight*)؛ تحقیقاتی که در ادامه این بخش بررسی می‌شوند، عمدتاً به مورد دوم می‌پردازند. شیتو و همکاران *(Schito et al., 2018)* چارچوبی برای تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره در برنامه‌ریزی خطوط برق ارائه کردند که امکان ادغام سیستماتیک‌تر معیارهای مکانی متعدد – از جمله بازخورد ذینفعان محلی در کنار معیارهای فنی و محیطی – را در یک فرآیند تصمیم‌گیری واحد

فراهم می‌کند. تمرکز این تحقیق، مشابه کار ورونزی و همکارانش، بر سیستماتیک کردن فرآیند تعیین اهمیت نسبی خود معیارها است، نه بر ارائه یک ابزار نرم‌افزاری عمومی و قابل توزیع.

یکی از چالش‌های شناخته‌شده رویکردهای کلاسیک *MCDA*، اتکای آنها به وزن‌دهی دستی و مبتنی بر قضاوت کارشناسی است که همان مسئله‌ی ذهنی‌بودنِ اشاره شده در مسیریابی سنتی را، هرچند در سطحی محدودتر، بازتولید می‌کند. برای کاهش این ذهنی‌گرایی، ورونسی و همکاران (*Veronesi et al., 2017*) یک روش آماری برای انتخاب خودکار وزن معیارها در تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره مبتنی بر *GIS* پیشنهاد کردند و اثربخشی آن را در مسئله مکان‌یابی برج‌های خطوط انتقال به عنوان یک مطالعه موردی نشان دادند. این تحقیق گامی مهم در جهت افزایش عینیت و تکرارپذیری فرآیند وزن‌دهی است، اگرچه به عنوان یک روش مستقل از هرگونه افزونه یا ابزار نرم‌افزاری عمومی ارائه می‌شود. تأکید می‌شود که افزونه فعلی چنین روشی را برای استخراج خودکار وزن‌های عددی ارائه نمی‌دهد و کاربر هنوز باید وزن پایه و وزن ارزش هر قانون را به صورت دستی تعیین کند (برای بحث بیشتر به بخش ۶ مراجعه کنید).

در مثالی نزدیک‌تر به هدف مطالعه حاضر، زیپف و همکاران (*Zipf et al., 2019*) ابزاری متن‌باز و مبتنی بر *GIS* برای مسیریابی چندمعیاره خطوط انتقال ولتاژ بالا توسعه دادند که امکان ترکیب معیارهای چندگانه را در یک محیط باز و قابل دسترس برای عموم فراهم می‌کند. این تحقیق نشان می‌دهد که ماهیت متن‌باز ابزار مسیریابی مبتنی بر *MCDA*، هم از نظر شفافیت روش‌شناختی و هم از نظر دسترسی برای کاربران مختلف، ارزش عملی قابل توجهی دارد. با این حال، چالش روش‌شناختی چگونگی تعیین عینی و غیرذهنی وزن معیارها – که ورونسی و همکاران (*Veronesi et al., 2017*) به آن پرداختند – همچنان یک مسئله باز در این نوع ابزار است.

۳٫۲. جمع‌بندی پیشینه و جایگاه پژوهش حاضر

خلاصه ادبیات بررسی شده نشان می‌دهد که تحقیقات موجود در زمینه مسیریابی خطوط برق مبتنی بر *LCP* و *MCDA* را می‌توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: اول، بر اساس مشاهده ابزارهای تخصصی *GIS* در صنعت برق، بخش قابل توجهی از قابلیت‌های مشابه در قالب افزونه‌ها یا ماژول‌های اختصاصی نرم‌افزارهای تجاری *GIS* ارائه می‌شوند که دسترسی به آنها معمولاً مستلزم پرداخت هزینه مجوز است؛ دوم، مطالعات دانشگاهی مانند باگلی و همکاران (*Bagli et al., 2011*) و دلیما و همکاران (*de Lima et al., 2016*) که ترکیبی از *LCP* و *MCE/MCDA* را برای یک مطالعه موردی خاص به کار برده‌اند اما نتایج خود را به عنوان نرم‌افزار عمومی و قابل استفاده مجدد منتشر نکرده‌اند؛ و سوم، مطالعاتی مانند شیتو و همکاران (*Schito et al., 2018*) و ورونزی و همکاران (*Veronesi et al., 2017*) عمدتاً بر جنبه روش‌شناختی بهبود فرآیند وزن‌دهی معیارها تمرکز دارند (به توضیح بخش ۲٫۲ در مورد تمایز بین «قانون وزن‌دهی» و «روش وزن‌دهی» مراجعه کنید)، بدون اینکه لزوماً یک ابزار عمومی و آماده برای استفاده در یک *GIS* پرکاربرد ارائه دهند. زیپف و همکاران (*Zipf et al., 2019*) نزدیکترین نمونه از ادبیات به هدف مطالعه حاضر است: ابزاری مبتنی بر *GIS* برای مسیریابی چندمعیاره خطوط انتقال ولتاژ بالا.

مطالعه حاضر تمایز خود را نه در انکار این شباهت مفهومی، بلکه در مجموعه‌ای از ویژگی‌های خاص و قابل تأیید جستجو می‌کند: افزونه معرفی‌شده در این مقاله به عنوان یک افزونه بومی ارائه شده است که می‌تواند مستقیماً در *QGIS* نصب شود (نه به عنوان یک اسکریپت یا گردش کار مستقل)؛ از وزن‌دهی هم در سطح یک لایه کامل و هم در سطح مقادیر منفرد یک فیلد ویژگی (با وزن‌های مستقل برای هر مقدار) پشتیبانی می‌کند؛ و شش نوع قانون وزن‌دهی آن را می‌توان به طور کامل تعریف و ذخیره/بارگذاری (*JSON*) توسط یک کاربر غیربرنامه‌نویس در زمان اجرا از طریق یک رابط گرافیکی انجام داد. این مقاله به جای ارائه یک روش جدید برای استخراج وزن یا یک اسکریپت مطالعه موردی، تلاش می‌کند تا چارچوب محبوب *LCP+MCDA* را به عنوان یک ابزار عمومی، متن‌باز، شش قاعده‌ای و کاملاً قابل پیکربندی، مستقیماً در *QGIS* در دسترس جامعه کاربران قرار دهد.

۳. روش‌شناسی

روش پیشنهادی این تحقیق، مسیریابی خطوط انتقال/فوق توزیع برق را به صورت یک زنجیره پردازش چهار مرحله‌ای فرموله می‌کند که در آن تخصص متخصص مسیریابی از طریق مجموعه‌ای از "قوانین وزن‌دهی" قابل تنظیم، بر روی لایه‌های اطلاعات مکانی (*GIS*) اعمال می‌شود. در مرحله اول، کاربر یک نوع قانون وزن‌دهی و پارامترهای آن را برای هر لایه یا فیلد ویژگی مرتبط (مانند کاربری زمین، شبکه آب، مناطق مسکونی یا زیرساخت‌های موجود) تعریف می‌کند. در مرحله دوم، یک رستر "ماسک سخت" از محدودیت‌های صعب‌العبور (مانند مناطق حفاظت‌شده یا مرزهای فرودگاه) ساخته می‌شود و سلول‌های ممنوعه را به عنوان "*NoData*" علامت‌گذاری می‌کند. در مرحله سوم، برای هر قانون وزن‌دهی تعریف‌شده، یک رستر "دلتای هزینه" محاسبه و به طور خلاصه روی ماسک سخت انباشته می‌شود تا رستر هزینه نهایی به دست آید. در مرحله چهارم، الگوریتم مسیر با کمترین هزینه بر روی این رستر هزینه، بین سلول‌های مربوط به نقاط مبدا و مقصد، اجرا می‌شود و مسیری با حداقل هزینه تجمعی را برمی‌گرداند.

این فرمول‌بندی، بسط مستقیم چارچوب کلاسیک جبر نقشه (*map algebra*) و مدل‌سازی کارتوگرافی (*Tomlin, 1990*) است که در آن لایه‌های موضوعی مختلف از طریق عملگرهای جبری روی هم قرار می‌گیرند تا یک سطح مرکب واحد ایجاد کنند؛ در روش حاضر، این سطح مرکب، سطح هزینه مسیریابی است. همانطور که در بخش ۲٫۱ ذکر شد، ترکیب رویکرد روی‌هم‌گذاری وزن‌دار چندمعیاره با جست‌وجوی کمترین‌هزینه مسیر برای مسیریابی خطوط انتقال برق، پیشینه‌ای شناخته‌شده در ادبیات این حوزه دارد (*Bagli et al., 2011*)، (*de Lima et al., 2016*). آنچه افزونه حاضر به این پیشینه روش‌شناختی اضافه می‌کند، عملیاتی شدن آن به عنوان یک ابزار تعاملی در محیط *QGIS* است که در آن نوع قوانین وزن‌دهی، پارامترهای هر قانون و لایه‌های ورودی به طور کامل توسط کاربر از طریق یک رابط گرافیکی، بدون نیاز به کدنویسی یا تنظیم دستی رستر، قابل تنظیم هستند.

۳٫۱. مدل‌سازی سطح هزینه و قواعد وزن‌دهی شش‌گانه

مدل هزینه‌ی مورد استفاده در این افزونه بر پایه‌ی یک فرمول جمعی ساده اما انعطاف‌پذیر تعریف می‌شود:

$$Cost = HardMask + \Sigma_i \Delta_i \quad (۱)$$

که در آن *HardMask* رستر پایه محدودیت‌های عبور ناپذیر است (سلول‌های ممنوعه = *NoData*، سایر سلول‌ها = ۱) و Δ_i هزینه دلتا محاسبه شده توسط قانون وزن‌دهی پیکربندی شده iام است که روی رستر پایه جمع می‌شود؛ فرمول دقیق هر Δ_i به نوع قانون بستگی دارد و به طور جداگانه در معادلات (۲) تا (۷) تعریف می‌شود. اغلب قوانین را می‌توان در سطح کل یک لایه ("حالت لایه") یا در سطح مقادیر مجزای یک فیلد ویژگی "حالت فیلد"، (با وزن‌های مستقل برای هر مقدار) اعمال کرد – به استثنای قانون *per_crossing*، که فقط در سطح کل لایه در پیاده‌سازی فعلی هسته محاسباتی پشتیبانی می‌شود. برای قوانینی که از حالت فیلد پشتیبانی می‌کنند، وزن نهایی هر ردیف پیکربندی با ضرب وزن پایه (*base_weight*) در وزن مقدار (*value_weight*، اگر در حالت فیلد تعریف شده باشد) بدست می‌آید.

شش نوع قانون وزن‌دهی، مربوط به شش رفتار مکانی مختلف، در پیکربندی افزونه تعریف شده‌اند:

۱) قانون حذف سخت (*hard_exclusion*): به جای تولید دلتای هزینه، مستقیماً در ساخت رستر ماسک پایه اعمال می‌شود: سلول‌هایی که در فاصله بافر سخت مشخص شده از عارضه مربوطه قرار دارند به *NoData* تبدیل می‌شوند و به طور کامل از فضای جستجوی الگوریتم مسیریابی حذف می‌شوند:

$$HardMask(x) = \begin{cases} NoData\ if\ d(x, feature) \le hard\ buffer \\ otherwise \quad 1 \end{cases} \quad (۲)$$

۲) قانون جریمه بافر نرم (*soft_buffer_penalty*): یک جریمه ثابت و مستقل از فاصله را به سلول‌هایی اعمال می‌کند که فاصله آنها از ویژگی در بازه $[A_m, B_m]$ باشد (پیش‌فرض: $A_m = 0$، $B_m = 150$ متر):

$$\Delta = C_d \times base_{weight} \times value_{weight}, \quad for\ A_m \le d \le B_m\ (default\ C_d = 0.6) \quad (۳)$$

۳) قانون *distance_repel*: برای ویژگی‌هایی تعریف شده است که مسیر باید تمایل به اجتناب از آنها داشته باشد. در پیاده‌سازی فعلی هسته محاسباتی، ضریب هزینه این قانون تابعی از فاصله در بازه باز (۰، B_m) است که از صفر (بلافاصله مجاور ویژگی) تا حداکثر آن در نزدیکی مرز B_m افزایش می‌یابد و در هر دو فاصله صفر و بزرگتر یا مساوی B_m به صفر برمی‌گردد. به عبارت دیگر، این فرمول یک نوار حلقه‌ای شکل از حداکثر هزینه در نزدیکی مرز B_m ایجاد می‌کند، نه یک افزایش یکنواخت در هزینه با نزدیک شدن به ویژگی:

$$factor(d) = \begin{cases} clip\left(\frac{d}{B_m}, 0, 1\right)^{C_d} & for\ 0 < d < B\_m, \\ 0 & otherwise \end{cases} \quad (۴)$$

$$\Delta = factor \times base\_weight \times value\_weight$$

۴) قانون *distance_attract*: برخلاف قانون قبلی، هزینه را در مجاورت ویژگی کاهش می‌دهد تا مسیر را به نزدیک‌تر شدن به ویژگی‌های مطلوب (مانند زیرساخت‌های موجود) تشویق کند:

$$s(d) = clip\left(\frac{d - A_{hard_m}}{B_m - A_{hard_m}}, 0, 1\right)$$

$$attract(d) = \left(1 - s(d)\right)^{C_a} \quad (۵)$$

$$\Delta = -attract \times base\_weight \times value\_weight$$

با مقادیر پیش‌فرض $A_{hard_m} = 20$، $B_m = 150$، $C_a = 0.6$.

۵) قاعده‌ی جریمه به ازای هر قطع (*per_crossing*): برای عوارض خطی (مانند رودخانه‌ها یا بزرگراه‌ها) استفاده می‌شود؛ برخلاف پنج قانون دیگر، این قانون فقط در سطح لایه در پیاده‌سازی فعلی هسته محاسباتی پشتیبانی می‌شود و حالت وزنی فیلد/مقدار برای آن تعریف نشده است. برای هر سلول رستری شده از عارضه خطی که مسیر از آن عبور می‌کند، جریمه‌ای برابر با طول مشخص به آن سلول اختصاص داده می‌شود:

$$\Delta = K_{m_{equiv}} \times base_{weight} \quad (۶)$$

این مقدار برای هر سلول برش داده شده به طور جداگانه محاسبه شده و در رستر دلتای نهایی، با مقدار پیش‌فرض $K_{m_{equiv}} = 1500$ (معادل متر) انباشته می‌شود؛ به صورت اختیاری می‌توان یک بافر نرم در باند اطراف خط ($buffer\ soft_m$) و یک جریمه تقریبی طول محور ($K\ along_m\ per\_m$) نیز اضافه کرد (هر دو به طور پیش‌فرض روی ۰ هستند).

۶) قاعده‌ی طبقه‌بندی (*reclass*): برهم‌نهی طبقه‌ای کلاسیک را پیاده‌سازی می‌کند: به هر سلول متعلق به یک کلاس یا لایه خاص، هزینه‌ای متناسب با وزن آن کلاس اختصاص داده می‌شود:

$$\Delta = base\_weight \times value\_weight \quad (۷)$$

جدول ۱ خلاصه‌ای از این شش قاعده، پارامترهای آن‌ها و کاربردهای نمونه‌ی هرکدام را در حوزه‌ی مسیریابی خطوط انتقال نیرو ارائه می‌دهد.

جدول ۱. قواعد وزن‌دهی شش‌گانه و پارامترهای آن‌ها

کاربرد نمونه	فرمول/منطق	پارامترها (پیش‌فرض)	نام قاعده
مناطق حفاظت‌شده، حریم فرودگاه	تبدیل سلول به *NoData* در فاصله‌ی ≥ بافر سخت	فاصله‌ی بافر سخت	ممنوعیت سخت *(hard_exclusion)*
حریم بصری/صوتی سکونتگاه‌ها	هزینه‌ی ثابت در بازه‌ی *[A_m, B_m]*	*A_m=0, B_m=150, C_d=0.6*	باند نرم *(soft_buffer_penalty)*
ابنیه‌ی مسکونی، بستر رودخانه	هزینه در بازه‌ی *(0,B_m)* با فاصله افزایش می‌یابد و در دو سر بازه صفر است (نک. متن)	*A_hard_m=300*) *B_m=2000, C_d=1.0* فقط در ماسک سخت *GUI* مصرف می‌شود)	فاصله‌گریزی *(distance_repel)*
جاده‌ی دسترسی/کریدور انتقال موجود	هزینه‌ی منفی (تشویقی) در مجاورت عارضه	*A_hard_m=20, B_m=150, C_a=0.6*	جذبِ نزدیکی *(distance_attract)*
رودخانه، بزرگراه، سایر خطوط انتقال	جریمه‌ی ثابت به ازای هر سلول قطع‌شده از خط	*K_m_equiv=1500, buffer_soft_m=0, K_along_m_per_m=0*	جریمه به ازای قطع *(per_crossing)*
طبقات کاربری اراضی	هزینه متناسب با وزن کلاس/لایه	—	طبقه‌بندی*(reclass)*

۲٫۳. الگوریتم کمترین‌هزینه مسیر

برای جستجوی مسیر بهینه روی رستر هزینه نهایی، این افزونه از الگوریتم *Dijkstra* (۱۹۵۹) با ساختار داده صف اولویت‌دار (*min-heap*، پیاده‌سازی شده با ماژول *heapq*) استفاده می‌کند. در این پیاده‌سازی، رستر هزینه به یک گراف شبکه تبدیل می‌شود که در آن هر سلول رستر یک گره است. اتصال بین گره‌ها به طور پیش‌فرض ۸ همسایگی است (با امکان انتخاب اتصال ۴ همسایگی)، به طوری که هر گره به حداکثر چهار همسایه افقی/عمودی و چهار همسایه مورب متصل است. ضریب حرکت برای همسایه‌های افقی/عمودی ۱٫۰ و برای همسایه‌های مورب $\sqrt{2}$ است تا طول گام مورب واقعی در فضای رستر را در نظر بگیرد. هزینه هر گام حرکت از معادله زیر محاسبه می‌شود:

$$step\_cost(u \to v) = cost(v) \times move\_factor \quad (۸)$$

که در آن *cost(v)* مقدار سلول مقصد مرحله در رستر هزینه نهایی و *move_factor* یکی از دو مقدار ۱٫۰ یا $\sqrt{2}$ است. جستجو از سلول مربوط به نقطه مبدا شروع می‌شود و پس از رسیدن به سلول مقصد، زودتر (خروج زودهنگام) خاتمه می‌یابد تا از پردازش غیرضروری بقیه نمودار جلوگیری شود. در طول اجرا، گزارش پیشرفت تقریباً هر ۱۰۰۰ سلول پردازش شده به‌روزرسانی می‌شود.

۳٫۳. مدیریت دستگاه مختصات و تعیین محدوده‌ی تحلیل

محاسبات مبتنی بر فاصله در این افزونه (بافر کردن، محاسبه رستر مجاورت برای قوانینی مانند *distance_repel* و *distance_attract*) تنها در صورتی معتبر هستند که سیستم مختصات (*CRS*) مورد استفاده متریک باشد. بنابراین، در ابتدای اجرا، بررسی می‌شود که آیا *CRS* پروژه *QGIS* جغرافیایی است یا خیر (مثلاً *EPSG:4326* که از درجه استفاده می‌کند، نه متر). اگر این بررسی مثبت باشد، یک منطقه *UTM* محلی مناسب به طور خودکار بر


اساس نقطه میانی مبدا و مقصد انتخاب می‌شود و برای همه محاسبات مبتنی بر فاصله استفاده می‌شود. این انتخاب خودکار تضمین می‌کند که فواصل مورد استفاده در قوانین وزن‌دهی و در ساخت باندهای بافر بر اساس متر واقعی محاسبه می‌شوند، نه در واحدهای زاویه‌ای که دقت آنها با تغییر عرض جغرافیایی تحریف می‌شود. این امر مستقیماً بر دقت عددی سطح هزینه تأثیر می‌گذارد.

از سوی دیگر، برای محدود کردن حجم محاسبات به یک مساحت معقول به جای کل مساحت پروژه، ابتدا دو دایره فرضی در نظر گرفته می‌شوند – یکی به مرکز مبدا و دیگری به مرکز مقصد، هر دو با شعاعی برابر با نصف فاصله خط مستقیم بین دو نقطه – و سپس کادر محدوده‌ی تحلیل به‌صورت مستطیل محورمحاذیِ محیط‌بر اجتماع این دو دایره ساخته می‌شود؛ به عبارت دیگر، ناحیه تحلیل نهایی محل اتصال خود دو دایره نیست، بلکه کوچکترین مستطیل هم‌تراز با محورهای مختصاتی است که آن محل اتصال را در بر می‌گیرد و برای دو نقطه مبدا–مقصد که با محورهای *x/y* هم‌تراز نیستند، می‌تواند به طور قابل توجهی بزرگتر از یک نوار باریک در اطراف خط مستقیم مبدا–مقصد باشد. این رویکرد از دو جهت اهمیت دارد: اول، از نظر دقت محاسباتی، تضمین می‌کند که عوارض مؤثر بر مسیر احتمالی در یک ناحیه معقول در اطراف خط مستقیم مبدا–مقصد در تحلیل گنجانده شوند؛ دوم، از نظر کارایی، با محدود کردن محدوده پردازش به جای پردازش کل لایه‌های پروژه (که می‌تواند چندین برابر بزرگتر از مساحت مورد نیاز باشد)، اندازه رستر تولید شده و زمان اجرای رسترسازی، محاسبه مجاورت و جستجوی دایجسترا را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد.

۴. پیاده‌سازی نرم‌افزاری

افزونه «مسیریابی انتقال و توزیع فوق توزیع» (حداقل سازگار با *QGIS 3.0*) به پایتون در غالب یک افزونه استاندارد *QGIS*، با استفاده از *PyQGIS* و کتابخانه رابط کاربری *PyQt5* پیاده‌سازی شده است. *QGIS* به‌عنوان بستر میزبان، یک سیستم اطلاعات جغرافیایی متن‌باز با معماری قابل‌توسعه از طریق افزونه است (*Graser, Sutton, & Bernasocchi, 2025*) که امکان توسعه‌ی ابزارهای تخصصی همچون افزونه‌ی حاضر را، بدون نیاز به تغییر در هسته‌ی نرم‌افزار *QGIS*، در دسترس کاربران قرار می‌دهد. انتخاب *QGIS* به عنوان پلتفرم توسعه، دسترسی مستقیم به مجموعه کامل قابلیت‌های موتور رندر نقشه، مدیریت لایه‌ها و تبدیل سیستم مختصات را از طریق *API QGIS* فراهم می‌کند، بدون اینکه افزونه نیازی به پیاده‌سازی مجدد این قابلیت‌های اصلی داشته باشد.

در لایه زیرساخت، رستری‌سازی لایه‌های برداری (*gdal.RasterizeLayer*) و محاسبه نزدیکی/فاصله رستر تا نزدیکترین ویژگی (*gdal.ComputeProximity*) از طریق کتابخانه *GDAL/OGR* (مشارکت‌کنندگان *GDAL/OGR*، ۲۰۲۴) انجام می‌شود، در حالی که خلاصه‌سازی دلتاهای هزینه، اعمال ماسک‌های سخت و سایر عملیات جبر رستری با *NumPy* روی آرایه‌های چندبعدی انجام می‌شود. دسترسی به لایه‌ها، هندسه ویژگی‌ها و تبدیلات *CRS* نیز از طریق *QGIS API* انجام می‌شود. شکل ۱ نمای کلی از این معماری لایه‌ای و جریان داده بین اجزای آن را نشان می‌دهد.




شکل ۱. معماری نرم‌افزاری افزونه و جریان داده بین هسته‌ی محاسباتی و رابط کاربری

۱٫۴. گردش‌کار کاربر

استفاده از این افزونه از دیدگاه کاربر نهایی، یک گردش کار پنج مرحله‌ای است که کاملاً از طریق یک کادر محاوره‌ای مدیریت می‌شود. در مرحله اول، کاربر افزونه را از نوار ابزار *QGIS* باز می‌کند. در مرحله دوم، برای هر لایه یا فیلد ویژگی مربوط به تصمیم مسیریابی (مانند لایه کاربری اراضی، لایه رودخانه‌ها، لایه سکونتگاه‌ها یا لایه زیرساخت‌های موجود)، یک ردیف به جدول پیکربندی اضافه می‌شود؛ برای هر ردیف، کاربر نوع قانون وزن‌دهی (یکی از شش نوع معرفی شده در بخش ۲٫۳) را انتخاب می‌کند، پارامترهای خاص آن قانون (مانند A_m ، B_m، C_d یا K_m_{equiv}) را تنظیم می‌کند و یک وزن پایه (و در صورت کار در "حالت فیلد"، یک وزن مستقل برای هر مقدار فیلد) اختصاص می‌دهد. در مرحله سوم، مختصات نقاط مبدا و مقصد – که می‌توانند دو پست برق باشند – وارد می‌شوند؛ این کار را می‌توان با تایپ کردن یا با کلیک مستقیم روی نقشه انجام داد. در همان مرحله، اندازه سلول شبکه محاسباتی نیز تعیین می‌شود (با مقدار پیش‌فرض ۱۰۰ متر)، که وضوح مکانی رستر هزینه و در نتیجه دقت و زمان اجرای الگوریتم مسیریابی را کنترل می‌کند. در مرحله چهارم، کل پیکربندی وزن‌دهی (لیست قوانین، پارامترها و وزن‌ها) را می‌توان به عنوان یک فایل *JSON* ذخیره یا بارگذاری کرد، که امکان استفاده مجدد یا اشتراک‌گذاری یک سناریوی مسیریابی مشخص بین کاربران یا پروژه‌های مختلف را فراهم می‌کند.

در مرحله پنجم و آخر، با اجرای دستور «مسیریابی»، زنجیره پردازش شرح داده شده در بخش ۳ به ترتیب اجرا می‌شود: ابتدا، ماسک سخت ایجاد می‌شود، سپس رستر هزینه نهایی از مجموع دلتاهای هزینه تمام قوانین پیکربندی شده تشکیل می‌شود و در نهایت، الگوریتم *Dijkstra* روی این رستر اجرا می‌شود. در طول این اجرا، یک پنجره پیشرفت جداگانه پیام‌های وضعیت و درصد تکمیل عملیات را نمایش می‌دهد. در پایان اجرا، دو لایه

خروجی به طور خودکار به پروژه *QGIS* اضافه می‌شوند: لایه رستر هزینه نهایی (برای بررسی بصری سطح هزینه) و لایه خطی مسیر بهینه (با فیلدهای *id*، *cost* و *geom_len*). شکل ۲ این گردش کار را به صورت نموداری خلاصه می‌کند.



شکل ۲. گردش‌کار کاربر از پیکربندی معیارها تا تولید مسیر نهایی

۲٫۴. ملاحظات فنی و کارایی

چندین تصمیم مهندسی در پیاده‌سازی فعلی افزونه مستقیماً بر دقت عددی و قابلیت استفاده آن تأثیر می‌گذارند. اول، همانطور که در بخش ۳٫۳ اشاره شد، مدیریت سیستم مختصات کاملاً در یک ماژول متمرکز است: قبل از هرگونه محاسبه بافر یا نزدیکی، این ماژول بررسی می‌کند که آیا کار در یک *CRS* متریک انجام می‌شود یا خیر، و در صورت لزوم، محاسبات را به صورت شفاف در یک *CRS* محلی *UTM* انجام می‌دهد. این طراحی بار تشخیص و تبدیل *CRS* را از سایر بخش‌های هسته محاسباتی حذف می‌کند و از تکرار منطق تبدیل مختصات در چندین نقطه کد جلوگیری می‌کند. به عبارت دیگر، هر ماژولی که به فاصله متریک نیاز دارد، این نیاز را از طریق یک نقطه واحد در کد برآورده می‌کند، نه از طریق منطق تبدیل پراکنده و تکراری.

دوم، از آنجایی که رسترسازی با *GDAL/OGR* به یک منبع داده برداری در قالب فایل نیاز دارد، لایه‌های برداری غیر فایلی یک پروژه *QGIS* (مانند لایه‌های درون حافظه یا لایه‌های مرتبط با پایگاه داده) قبل از رسترسازی به صورت شفاف و خودکار به یک *GeoPackage* موقت صادر می‌شوند. این مکانیسم پشتیبان (*fallback*)، افزونه را قادر می‌سازد تا بدون هیچ محدودیتی با منبع داده لایه ورودی کار کند، بدون اینکه کاربر مجبور باشد کاری را به صورت دستی انجام دهد (مانند ذخیره لایه روی دیسک از قبل). به این ترتیب، کاربر می‌تواند از هر لایه موجود در پروژه *QGIS* به عنوان یک معیار وزن‌دهی، صرف نظر از منبع داده آن، استفاده کند و جزئیات فنی سازگاری *GDAL/OGR* کاملاً از کاربر پنهان می‌ماند.

نکته آخر در مورد مقادیر پیش‌فرض پارامترهای معرفی‌شده در جدول ۱ (مانند *B_m=150 m* برای *soft_buffer_penalty*، *B_m=2000 m* برای *distance_repel* یا *K_m_equiv=1500* برای *per_crossing*) این است که این مقادیر صرفاً نقاط شروع پیش‌فرض و قابل ویرایش در نرم‌افزار هستند و استانداردهای مهندسی ثابتی نیستند؛ در استفاده عملی، این پارامترها باید توسط کاربر مطابق با مقررات ایمنی و فنی حاکم بر سطح ولتاژ خط انتقال/فوق توزیع مورد نظر (که در مراجع فنی صنعت برق مشخص شده‌اند) تنظیم شوند.

شکل ۳ یک نمای کلی از پنجره مدیریت این ابزار را نشان می‌دهد.



شکل ۳. نمای محیط کاربری افزونه

۵. مطالعه‌ی موردی نمایشی و نتایج

برای نمایش نحوه عملکرد افزونه و ساختار خروجی آن، سناریوی نمایشی زیر بر اساس داده‌های نمونه/فرضی طراحی، و نتایج آن به عنوان اعتبارسنجی در نظر گرفته شده است. هیچ یک از لایه‌های مکانی، مختصات دو پست فرضی یا مقادیر عددی ارائه شده در ادامه این بخش، از یک پروژه واقعی گرفته نشده‌اند.


۵٫۲. طراحی سناریوی نمایشی

در این سناریوی نمایشی، دو پست برق فرضی با برچسب‌های «پست برق *A*» و «پست برق *B*» در نظر گرفته شده‌اند که تقریباً ۱۵ کیلومتر در یک خط مستقیم از هم فاصله دارند و قرار است توسط یک خط انتقال/فوق توزیع به هم متصل شوند. دامنه تحلیل، طبق منطق توسعه مدیریت *CRS* (بخش ۳٫۳)، به صورت اجتماع دو دایره با شعاع نصف فاصله مستقیم از پست برق *A* تا پست برق *B* در اطراف هر یک از دو نقطه تعریف می‌شود و اندازه سلول شبکه رستری روی مقدار پیش‌فرض توسعه یعنی ۱۰۰ متر تنظیم می‌شود. منطقه مطالعه فرضی، نمایش ساده‌ای از یک کریدور روستایی–کشاورزی است که شامل ترکیبی از سکونتگاه‌های پراکنده، یک رودخانه عرضی، یک جاده موجود که به موازات بخشی از کریدور امتداد دارد، و زمین‌های زراعی و یک قطعه زمین حفاظت‌شده/جنگلی است.

برای نشان دادن عملکرد هر یک از شش قانون وزن‌دهی معرفی‌شده در بخش ۳٫۲، شش لایه فرضی زیر در پیکربندی سناریو تعریف شده‌اند. ابتدا، لایه سکونتگاه‌های پراکنده و واحدهای مسکونی روستایی با قانون *distance_repel* مدل‌سازی می‌شود؛ با این منطق که نزدیک شدن مسیر به این سکونتگاه‌ها باید تا شعاع حدود ۲۰۰۰ متر (پارامتر پیش‌فرض *B_m*) هزینه افزایشی و کاهشی داشته باشد تا هم فاصله ایمنی و هم آسایش ساکنان حفظ شود. دوم، بافت اصلی دو روستای فرضی مجاور کریدور با قانون *soft_buffer_penalty* مدل‌سازی می‌شود تا یک هزینه ثابت، مستقل از فاصله دقیق، به عنوان جریمه مزاحمت بصری در یک باند ثابت ۰ تا ۱۵۰ متر در اطراف این هسته مسکونی اعمال شود. این لایه از نظر مفهومی مکمل لایه اول است و نشان می‌دهد که چگونه می‌توان دو قانون مختلف را به طور همزمان برای دو جنبه متمایز از یک مسئله واحد – یعنی نزدیکی به سکونتگاه – اعمال کرد.

سوم، یک رودخانه فرضی که از وسط کریدور عبور می‌کند با قانون *per_crossing* مدل‌سازی می‌شود تا جریمه‌ای متناسب با هزینه فرضی ساخت سازه عبور (پارامتر پیش‌فرض *K_m_equiv=1500*) به هزینه تجمعی مسیر در هر بار عبور از رودخانه اضافه شود. چهارم، یک کریدور جاده‌ای/زیرساخت خطی موجود که از بخشی از منطقه عبور می‌کند با قانون *distance_attract* مدل‌سازی می‌شود تا در صورت امکان مسیر پیشنهادی به این زیرساخت نزدیک‌تر شود و از قطعه قطعه شدن بیشتر زمین و ایجاد یک کریدور مستقل جدید جلوگیری شود. پنجم، یک قطعه زمین/جنگل حفاظت‌شده فرضی با قانون *hard_exclusion* مدل‌سازی می‌شود تا کاملاً از عبور مسیر مستثنی شود (با اعمال *NoData* به ماسک سخت). ششم و در نهایت، نقشه کاربری اراضی فرضی منطقه (شامل طبقات زمین‌های آبی، دیم، باغی و آیش) با قانون *reclass* مدل‌سازی می‌شود به طوری که هر طبقه کاربری زمین هزینه پایه مستقل خود را به رستر هزینه نهایی اضافه می‌کند.

پس از تعریف این شش لایه و اجرای گردش کار افزونه – یعنی ایجاد یک ماسک سخت، ایجاد یک رستر هزینه نهایی و انجام جستجوی دایجسترا بین پست *A* و پست *B* – مسیر پیشنهادی به همراه رستر هزینه پس‌زمینه به طور خودکار به پروژه *QGIS* اضافه می‌شود. شکل ۴ نمایش شماتیک این سناریوی نمایشی را نشان می‌دهد.



شکل ۴. سناریو نمایشی

۲٫۵. نتایج و بحث کمّی

جدول ۲ مقادیر نمونه را برای نشان دادن ساختار خروجی افزونه در دو حالت مقایسه می‌کند: (۱) یک مسیر مستقیم بین پست *A* و پست *B* بدون هیچ محدودیتی، و (۲) مسیر پیشنهادی کم‌هزینه‌ترین افزونه که از سطح هزینه وزنی شرح داده شده در بخش ۵٫۱ مشتق شده است. عدد هزینه انباشته ردیف "مسیر مستقیم" نیز بر اساس یک سطح هزینه فرضی و بدون اعمال قانون *hard_exclusion* محاسبه می‌شود تا امکان مقایسه عددی با

ردیف دوم فراهم شود. در پیاده‌سازی واقعی افزونه، سلول‌های تحت *hard_exclusion* به عنوان *NoData* از فضای جستجو حذف می‌شوند و هیچ مسیری با هزینه محدود به هیچ وجه بازگردانده نمی‌شود.

جدول ۲. مقادیر نمونه خروجی افزونه برای سناریوی نمایشی

فاصله از نزدیک‌ترین سکونتگاه (متر، نمونه)	تعداد تقاطع با رودخانه/جاده (نمونه)	هزینه‌ی انباشته‌ی دایکسترا (نمونه)	طول مسیر (کیلومتر)	مسیر
۱۲۰	۳	۴۸٬۲۰۰	۱۵٫۰	مسیر مستقیم خطراست (بدون قید)
۳۴۰	۱	۲۲٬۶۰۰	۱۶٫۸	کمترین‌هزینه مسیر پیشنهادی افزونه

بر اساس این مقادیر نمونه، رفتار مورد انتظار رویکرد سطح هزینه وزنی را می‌توان به صورت کیفی – و نه آماری – توصیف کرد، زیرا مسیر مستقیم، اگرچه کوتاه‌ترین طول ممکن را دارد، از قطعه‌ای از زمین حفاظت‌شده عبور می‌کند که به دلیل قانون *hard_exclusion* عملاً غیرقابل قبول است، چندین بار از رودخانه و جاده عبور می‌کند و از نزدیکی سکونتگاه‌ها عبور می‌کند. در مقابل، مسیر توسعه پیشنهادی با کمترین هزینه، ضمن پذیرش افزایش نسبتاً محدودی در طول مسیر (در این مثال نمونه، حدود ۱۲٪)، به طور کامل از منطقه حفاظت‌شده اجتناب می‌کند، تعداد تقاطع‌های رودخانه و جاده را کاهش می‌دهد، فاصله خود را از نزدیکترین سکونتگاه افزایش می‌دهد و در بخش‌هایی از مسیر به کریدور جاده‌ای موجود نزدیک‌تر می‌شود که این اثر مستقیم قانون *distance_attract* است. این الگو به خوبی مکانیسم مورد انتظار روش پیشنهادی را نشان می‌دهد: یک بده‌بستان آگاهانه از افزایش اندک در طول هندسی مسیر در ازای کاهش قابل توجه در تضاد با محدودیت‌های زیست‌محیطی، ایمنی و زیرساختی، به جای بهینه‌سازی صرف بر اساس کوتاه‌ترین فاصله اقلیدسی.

۶. بحث، محدودیت‌ها و کارهای آینده

پیاده‌سازی فعلی افزونه تا حد زیادی به اهداف اصلی طراحی – قابلیت پیکربندی کامل قوانین وزن‌دهی و جداسازی بخش عمده منطق محاسباتی از رابط کاربری – دست یافته است، اما همچنان چند مسیر روشن برای توسعه آینده وجود دارد، که در ادامه از دیدگاه مهندسی و توسعه‌دهنده بررسی می‌شوند.

نخست، می‌توان فرآیندهای محاسباتی سنگین مانند تولید رستر هزینه، محاسبه‌ی لایه‌های مجاورت و اجرای جست‌وجوی مسیر را به‌صورت غیرهم‌زمان و در قالب وظایف پس‌زمینه پیاده‌سازی کرد تا پاسخ‌گویی رابط کاربری در پروژه‌های بزرگ حفظ شود. بهره‌گیری از زیرساخت موجود مبتنی بر جداسازی هسته‌ی محاسباتی از لایه‌ی رابط کاربری، این امکان را فراهم می‌کند که به‌روزرسانی‌های پیشرفت نیز از طریق سازوکار مناسب به کاربر نمایش داده شوند، بدون آن‌که منطق محاسباتی اصلی تغییر اساسی یابد.

دوم، توسعه‌ی الگوریتم مسیریابی با هدف درنظرگرفتن هم‌زمان هزینه‌ی حرکت و تغییر جهت می‌تواند به تولید مسیرهایی هموارتر و سازگارتر با ملاحظات اجرایی خطوط انتقال منجر شود. در این راستا، به‌کارگیری الگوریتم‌های جست‌وجوی مبتنی بر *A** همراه با هیوریستیک مناسب و جریمه‌ی

چرخش، می‌تواند به‌عنوان یک مسیر توسعه‌ای مؤثر دنبال شود. چنین رویکردی، ضمن حفظ ساختار فعلی مدل هزینه، امکان تولید مسیرهایی با ویژگی‌های هندسی مطلوب‌تر را فراهم می‌سازد.

سوم، افزودن سازوکار گزارش‌گیری عددی و جدولی به‌صورت خودکار می‌تواند قابلیت مستندسازی و تحلیل نتایج را در ابزار تقویت کند. تولید خروجی‌هایی مانند فایل *CSV* شامل طول مسیر در طبقات مختلف کاربری زمین، تعداد و محل تقاطع با لایه‌های محدودیت، و سهم هر قاعده‌ی وزن‌دهی در هزینه‌ی نهایی، ارزش افزوده‌ی قابل توجهی برای کاربران تخصصی فراهم خواهد کرد و فرایند تصمیم‌گیری را شفاف‌تر می‌سازد.

چهارم، می‌توان دقت برآورد برخی مؤلفه‌های هزینه، به‌ویژه جریمه‌های مبتنی بر طول تقاطع با عوارض خطی، را افزایش داد. استفاده از روش‌های دقیق‌تر هندسی برای محاسبه‌ی طول همپوشانی مسیر با عوارض یا نواحی اثر آن‌ها، به‌ویژه در مقیاس‌های رستری درشت، می‌تواند به بهبود صحت مدل هزینه و افزایش قابلیت اتکای نتایج منجر شود.

در نهایت، و فراتر از پیاده‌سازی‌های فعلی، چالش کلی‌ترِ وزن‌دهیِ ذهنی در روش‌های تحلیل تصمیم‌گیری چندمعیاره (*MCDA*) نیز در مورد این افزونه صدق می‌کند؛ کاربران باید وزن پایه و وزن ارزش هر قانون را به صورت دستی مشخص کنند، که نتیجه نهایی مسیر را به شدت به قضاوت کاربر وابسته می‌کند. ادبیات تحقیق در این زمینه، راه‌حل‌هایی را برای کاهش این ذهنی‌گرایی، از جمله انتخاب خودکار/آماری وزن‌ها، پیشنهاد کرده است (*Veronesi et al., 2017*). گنجاندن چنین رویکردهایی به عنوان مجموعه‌ای از وزن‌های پیش‌فرض آماری یا راهنماهای پیکربندی مبتنی بر داده می‌تواند هم دقت تصمیم‌گیری و هم دسترسی‌پذیری را برای کاربران کم‌تجربه‌تر در نسخه‌های آینده افزونه افزایش دهد.

۷. نتیجه‌گیری

در این مطالعه، یک افزونه *QGIS* به نام «مسیریابی انتقال و فوق توزیع» معرفی شده است که رویکرد مسیریابی کمترین هزینه (*LCP*) را با یک مدل سطح هزینه وزنی چند معیاره کاملاً قابل تنظیم ترکیب می‌کند. سهم اصلی این مطالعه، ادغام و در دسترس قرار دادن چارچوب شناخته شده *LCP+MCDA* در یک ابزار کاملاً قابل تنظیم است که نیازی به دانش برنامه‌نویسی از سوی کاربر، مستقیماً در *QGIS* ندارد. این هدف از طریق تعریف شش نوع قاعده‌ی وزن‌دهی مجزا –ممنوعیت سخت، باند نرم، فاصله‌گریزی، جذبِ نزدیکی، جریمه به ازای هر قطع، و طبقه‌بندی– محقق شده که در کنار هم امکان مدل‌سازی طیف گسترده‌ای از قیدهای فنی، ایمنی، زیست‌محیطی، و اجتماعی مؤثر بر مسیریابی خطوط انتقال و فوق‌توزیع نیرو را فراهم می‌کند؛ این قابلیت‌ها درون معماری‌ای که بخش عمده‌ی هسته‌ی محاسباتی آن از رابط کاربری تفکیک شده و با مدیریت خودکار دستگاه مختصات است، پیاده‌سازی شده‌اند.

سناریوی فرضی ارائه‌شده در بخش ۵، که بر مبنای داده‌های فرضی طراحی شده بود، گردش‌کار کامل افزونه را از مرحله‌ی تعریف قواعد وزن‌دهی برای لایه‌های قید تا تولید رستر هزینه و استخراج مسیر نهایی نمایش داد و نمونه‌ای از ساختار خروجی‌های مکانی و عددی آن را ارائه کرد. نتایج به‌دست‌آمده در این سناریو که در جدول ۲ نشان داده شده است، مقایسه‌ی میان مسیر مستقیم (بدون اعمال محدودیت) و مسیر پیشنهادی ابزار را نشان می‌دهد. بر این اساس، هرچند طول مسیر پیشنهادی افزونه با افزایش جزئی از ۱۵٫۰ کیلومتر به ۱۶٫۸ کیلومتر رسیده است، اما هزینه‌ی انباشته‌ی دایکسترا کاهش چشمگیری یافته و از ۴۸٬۲۰۰ به ۲۲٬۶۰۰ واحد تنزل پیدا کرده است. همچنین، مسیر پیشنهادی ابزار توانسته است فاصله‌ی ایمن از نزدیک‌ترین سکونتگاه را از ۱۲۰ متر به ۳۴۰ متر افزایش داده و تعداد تقاطع‌ها با موانع خطی (رودخانه/جاده) را از ۳ مورد به ۱ مورد کاهش دهد که این امر نشان‌دهنده‌ی کارایی سازوکار وزن‌دهی و بهینه‌سازی مسیر تحت قیود تعریف‌شده است.

با وجود این، معماری موجود سامانه، مستندسازی روشن گزینه‌های پیکربندی، و مسیرهای توسعه‌ی پیشنهادی در بخش ۶ ــ از جمله اجرای غیرهم‌زمان محاسبات، تکمیل و اتصال الگوریتم *A* همراه با جریمه‌ی چرخش، افزودن گزارش‌های جدولی خروجی، و بهره‌گیری از وزن‌های پیش‌فرض مبتنی بر داده ــ نشان می‌دهد که این افزونه بستری اولیه و امیدبخش برای تبدیل‌شدن به ابزاری کاربردی در فرایند برنامه‌ریزی مسیر خطوط انتقال نیرو فراهم کرده است. با تکمیل این مسیرهای توسعه و انجام اعتبارسنجی میدانی بر داده‌های واقعی پروژه‌های انتقال نیرو، این افزونه می‌تواند به ابزاری قابل اتکا برای پشتیبانی از تصمیم‌های اولیه‌ی مسیریابی در اختیار مهندسان و برنامه‌ریزان صنعت برق قرار گیرد.

۷. سپاسگزاری

پژوهش حاضر از طرح تحقیقاتی با عنوان «ایجاد سامانه اطلاعات مکانی هوشمند جامع *AIGIS* با استفاده از نقشه های انرژی *Inframap* و *OCR* با امکان تولید فایل دک(فاز اول)» در «شرکت برق منطقه‌ای زنجان» حاصل گردیده است. نویسندگان بر خود لازم می‌دانند از حمایت‌های مادی و معنوی «شرکت برق منطقه‌ای زنجان» صمیمانه قدردانی نمایند. همچنین از خانم سیده پروانه برهانی، آقای داود معصومی، اقای محمد حسن بیات، اقای مسعود خطیبی، اقای یدالله کردلو، خانم سمیه کلانتری، و تمامی کارشناسان و متخصصانی که با ارائه دیدگاه‌های فنی خود در پیشبرد این پژوهش و توسعه افزونه نقش داشته‌اند، سپاسگزاری می‌شود.

منابع

Antikainen, H. (2013). Using the hierarchical pathfinding A* algorithm in GIS to find paths through rasters with nonuniform traversal cost. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, *2*(4), 996–1014.

Bagli, S., Geneletti, D., & Orsi, F. (2011). Routeing of power lines through least-cost path analysis and multicriteria evaluation to minimise environmental impacts. *Environmental Impact Assessment Review*, *31*(3), 234–239.

de Lima, R. M., Osis, R., de Queiroz, A. R., & Santos, A. H. M. (2016). Least-cost path analysis and multi-criteria assessment for routing electricity transmission lines. *IET Generation, Transmission & Distribution*, *10*(17), 4222–4230.

Dijkstra, E. W. (1959). A note on two problems in connexion with graphs. *Numerische Mathematik*, *1*(1), 269–271.

GDAL/OGR contributors. (2024). *GDAL/OGR geospatial data abstraction software library*. Open Source Geospatial Foundation.

Graser, A., Sutton, T., & Bernasocchi, M. (2025). The QGIS project: Spatial without compromise. *Patterns*, *6*, 101265.

Schito, J., Wissen Hayek, U., & Raubal, M. (2018). Enhanced multi-criteria decision analysis for planning power transmission lines. In *Proceedings of the 10th International Conference on Geographic Information Science (GIScience 2018)* (LIPIcs, Vol. 114, pp. 15:1–15:16). Schloss Dagstuhl – Leibniz-Zentrum für Informatik.

Tomlin, C. D. (1990). *Geographic information systems and cartographic modeling*. Prentice Hall.

افزایش پایداری شبکه کوچک مستقل با استفاده از منابع باد، خورشید و سیستم ذخیره‌ساز انرژی

رضا اشرفی

استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز
Email: reza.ashrafi@iau.ac.ir

چکیده

با توجه به پیشرفت روز افزون صنایع گوناگون نیاز به انرژی یکی از مهمترین مقوله های هر توسعه وتکاملی محسوب می شود. بحث تولید و بهینه-سازی مصرف انرژی از چالش های اساسی در هرکشور می‌باشد، در این بین انرژی‌های غیر فسیلی مانند انرژی باد، انرژی خورشیدی، زمین گرمائی و زیست توده از راهکارهای جدید تولید انرژی است . در این مقاله به انرژی خورشیدی پرداخته شده است. با توجه به هزینه سنگین تولید انرژی الکتریکی توسط سلول‌های خورشیدی اولاً راه کارهای تولید ارزان انرژی الکتریکی در این مقوله همواره مورد نظر بوده و ثانیاً راه‌های بهینه‌ی مصرف این انرژی در مصارف عمومی و صنعتی خود چالشی را فراروی متخصصان این زمینه قرار داده است که این موارد بررسی شده است. در دهه اخیر توجه کشورها به منابع تجدیدپذیر انرژی افزایش یافته است. علی رغم مزیت های آشکار، وابستگی به تغییرات آب و هوایی، یکی از اساسی‌ترین مشکلات پیش روی توسعه این منابع می‌باشد. کنترل و طراحی بهینه این سیستم‌ها از موضوعات مهم در سیستم‌های قدرت است. در این مقاله، روشی جدید برای تعیین تعداد بهینه واحدهای موجود در سیستم ترکیبی توربین باد و سلول‌های فتوولتائیک، با هدف حداکثر کردن نرخ تطابق بازه‌های تولید و مصرف توان در حداقل هزینه اقتصادی، ارائه شده است. الگوریتم کنترلی طراحی شده، راه اندازی ژنراتور، دیزل و یا استفاده از باتری را در زمان های کمبود توان کنترل می‌کند. اینچنین مطالعاتی قبل از راه‌اندازی عملی پروژه، علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان و ایمنی سیستم، سبب صرفه جویی اقتصادی نیز می‌شود.

واژه‌هاي كليدي

انرژی خورشیدی ، بهینه سازی مصرف، شبکه‌هاي مستقل برق، نوسان فرکانس ، انرژی‌های تجدیدپذی

۱. مقدمه

با توجه به رشد روزافزون جمعیت و همچنین توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی کشورها، توجه به تولید انرژی پایدار برای تأمین پیش‌نیاز توسعه‌ی پایدار امری ضروری محسوب می‌شود، اما تأمین انرژی از منابع گاز و فسیلی به افزایش آلایندگی و محدودیت منابع منجر شده است. از این‌رو به‌کارگیری و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر امروزه به عنوان یکی از ابزارهای مفید و عملیاتی برای تأمین انرژی، گزینه‌ی همیشگی کشورهای توسعه یافته

است. فناوری‌های مرتبط با انرژی خورشیدی در یک دهی گذشته توسعه‌ی روزافزونی داشته و با انجام پژوهش در این حوزه علاوه بر کاهش هزینه‌ی مرتبط با ابزار و تجهیزات آن، بهره‌توان خروجی آن افزایش محسوسی یافته است. در این بین، به‌کارگیری تجهیزات تولیدکننده‌انرژی خورشیدی برای استفاده‌های چندگانه، علاوه بر تولید انرژی، تأکید زیادی شده است. استفاده از پانل‌های خورشیدی به عنوان سقف سوله‌های کشت گیاهان گلخانه-ای، مسقف کردن پارکینگ‌های خودرو با پانل‌های خورشیدی نمونه‌ای از این کاربردهای دوگانه هستند.(*Zarezadeh, 2023*) طی یک دهی اخیر و با افزایش دما و خشکسالی، استفاده از پانل‌های خورشیدی به عنوان پوشش کانال‌ها، مخازن آب، و همچنین دریاچه‌ها و پشت سدها افزایش یافته، که به آن سیستم پانل‌های خورشیدی شناور می‌گویند. همانند سیستم پانل‌های نصب شده روی زمین و سقف ساختمان‌ها، این سیستم شناور می‌تواند ثابت و یا دنبال‌کننده باشد. شاید بتوان گفت که یکی از عوامل مهم در رویکرد به سمت این فناوری، استفاده از سیال زیر پانل‌ها به عنوان سیستم تهویه‌ی خنک کننده است که موجب افزایش کارایی این پانل‌ها و در نتیجه، افزایش توان خروجی آنها، به‌ویژه در مناطق با دمای هوای بالا است (*Zarezadeh, 2024; López,2023*) . عوامل محیطی نظیر دما و رطوبت تأثیر زیادی بر عملکرد توان خروجی پانل‌های خورشیدی دارند. به این‌منظور عموماً پارامتر ضریب دمایی که با نماد منفی و دیمانسون *%/K*-اثر معکوس دمای بیش از *25* درجه‌ی سلسیوس را بر عملکرد خروجی پانل خورشیدی نشان می‌دهد و در دستورالعمل شرکت سازنده موجود است. رطوبت هوا دارای دو نوع اثر روی عملکرد پانل‌های خورشیدی است. در صورتی که رطوبت مربوطه ناشی از اقلیم منطقه باشد و توده‌های هوای مرطوب در ارتفاع بالای سطح پانل‌های وجود داشته باشد، اثر منفی بر عملکرد پانل‌های خورشیدی خواهد داشت، زیرا به جلوگیری از تابش مستقیم نور آفتاب روی پانل خورشیدی منجر خواهد شد. رطوبت موجود در هوا، در انعکاس و پراکنش نور خورشید تأثیر دارد و به کاهش میزان مساحت مؤثر روی پانل خورشیدی منجر می‌شود. بر اساس پژوهش‌های متفاوت صورت گرفته افزایش رطوبت هوای ناشی از اقلیم می‌تواند تا *20* درصد از بهره‌توان خروجی پانل‌های خورشیدی را کاهش بدهد(*Cuce, 2018; Kazem,2015; Sukarso,2020*) . اما در مورد سیستم پانل خورشیدی شناور که رطوبت ناشی از آب زیر سازه‌نگهدارنده و مخازن است، این موضوع به همراه اثر گردش هوا روی دمای پانل اثر دارد و با کاهش دمای سطحی موجب افزایش بهره خروجی و توان پانل‌های خورشیدی می‌شود (*Goswami, 2023*)


۲. بررسی پتانسیل انرژی خورشیدی

در این کنفرانس، فایل مقاله باید در *MS word* باشد و باید کاملا طبق دستورالعمل برای چاپ آماده باشد. علاوه بر ساختار، از عدم وجود هرگونه اشتباه تایپی مطمئن شوید. این ترتیب را ارائه مطالب را رعایت کنید: عنوان، ادرس موسسه، چکیده، کلمات کلیدی، متن اصلی مقاله (شامل شکل و جدول)، منابع و پیوست. لطفا فرمت مشخص شده در این فایل را تغییر ندهید. لطفا صفحات را شماره‌گذاری نکنید.

خورشید منبع اولیه تأمین انرژي براي کلیه فرایندهاي فیزیکی و شیمیایی در روي زمین است و به همین دلیل براي تداوم زندگی در درجه‌ي اول اهمیت قرار دارد. انرژي خورشیدي در هر نقطه‌اي از کره زمین، قابل دسترسی می‌باشد. مقدار کل انرژي خورشیدي در سراسر کره زمین، به بیش از *15*هزار برابر مقدار کل مصرف انرژي جوامع بشري، بالغ میگردد(*Rafiei Tabatabaie, 2010*) برآورد شده که فقط یک ساعت از انرژي خورشیدي دریافت شده توسط زمین، برابر با میزان کل انرژي مصرف شده توسط تمام انسانها در یک سال است. (*Prasad, D., & Snow, M, 2006*)

انرژي خورشیدي به فا کتورهاي هواشناسی، جغرافیایی، اقلیمی و فراجوي بستگی دارد. بهترین راه اندازه‌گیري انرژي خورشیدي نصب پیرانومترها در ایستگاه‌ها و خواندن اطلاعات ضبط شده توسط آنها می‌باشد. در نبود دستگاههاي اندازه‌گیري، اطلاعات صحیح و دقیقی از میزان انرژي خورشیدي در دسترس نمی‌باشد، از طرفی میزان متوسط خطا در دستگاه‌هاي اندازه‌گیري گاه به *30*درصد می‌رسد، که مهمترین علت آن عدم کالیبراسیون دستگاه‌ها و وجود گرد و غبار در آنها می‌باشد، پس می‌توان گفت مدل‌هاي تجربی که بر پایه برآورد انرژي خورشیدي طراحی شده‌اند، در نبود دستگاه‌هاي اندازه‌گیري می‌توانند مفید واقع شوند. براي بیان و تأیید مدل‌هاي تجربی و یا ارتباط داده‌هاي طولانی مدت و ساختار

فضایی مدل‌ها، اطلاعاتی در سطح وسیعی مورد نیاز است. در مطالعات کاربردي نمی‌توان تمام فاکتورهاي موثر را با هم در نظر گرفت، در نتیجه براي پیشبینی تخمین میزان انرژي خورشیدي فقط از تعدادي از پارامترهاي اقلیمی استفاده می‌شود. اولین فا کتوري که در بیشتر فرمول‌هاي تجربی مورد توجه قرار می‌گیرد ساعات آفتابی است که براي برآورد میزان انرژي خورشید استفاده می‌شود. ساعت آفتابی تنها پدیده طولانی مدت است که اطلاعات اندازه‌گیري شده آن حاضر، دقیق ، قابل اعتماد و قابل استفاده براي دستیابی به میزان دقیق تابش خورشیدي و تخمین آن به سطح زمین می‌باشد(*Moieni, S., Javadi, Sh., Kokabi, M., & Dehghan Menshadi, M., 2010*) لذا در این قسمت ساعات آفتابی در ایستگاه مطاعاتی طی سال‌هاي*1397* تا *1399* مورد بررسی قرار گرفته است. شکل(۱) نمودار میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه طی سالهاي مذکور را نشان می‌دهد.



شکل ۱. میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه طی سال‌هاي 1397 تا 1399 در شهر جیرنده

با توجه به بررسی اطلاعات مربوط به ساعات آفتابی در سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در ۲۳ ماه میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه ۶ ساعت و بیشتر بوده است و این درحالی است که میانگین سالانه طول روز در این شهر ۱۲ ساعت می باشد یعنی به طور میانگین می توان گفت حداقل نصف طول روز در ایام سال می توان از انرژي خورشیدي بهره برد. همچنین لازم به ذکر است که پارامتر میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه در شهر یزد که روی کمربند خورشیدي ایران قرار گرفته است (*Dehghan, 2011*) در شش ماه نخست سال به مقدار *5.44* به دست آمده است(*Niajalili, M., Naghashzadegan, M,. & Hosein nia, 2013*) که این پارامتر براي شهر جیرنده در شش ماه اول سال طی سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب *9.7*، *9.3*و *9.2* بر آورد شده است. که نشان دهنده پتانسیل بالاي این شهر در بهره وري از انرژي خورشیدي می‌باشد.

در مرحله بعد جهت روشن‌تر شدن وضعیت شهر جیرنده در استفاده از انرژي خورشیدي مقدار ضریب صافی طی سال‌هاي مطالعاتی بدست آمده است. روش آنگستروم یکی از روش‌هایی است که در نبود دستگاه‌هاي اندازه‌گیري تشعشع ، مانند پیرانومتر، با استفاده از ساعات آفتابی تشعشع خورشید را محاسبه می‌کند. معادله (۱) رابطه آنگستروم را نشان می‌دهد (*Khem, N., Binod, K.,. Balkrishna1, S., & Berit, K 2012*)

$$Hm/H0 = a+b(M/L) \quad (1)$$

که در این معادله H_m بیانگر میانگین تابش کل روزانه در هر ماه، H_0 بیانگر تابش اندازه‌گیري شده در خارج از جو می‌باشد a و b ثابت‌هاي معادله می‌باشند که چگونگی محاسبه آن در معادلات (۵) و (۶) توضیح داده شده است.

در معادله‌ي(۱) ، L میانگین ماهانه بیشینه‌ي ساعات آفتابی روزانه (طول روز) می‌باشد و از معادله‌ي (۲) به‌دست می‌آید:

$$L = (2/15)\, C \quad (2)$$

که در اینجا C زاویه‌ي ساعت خورشیدي بر حسب درجه می‌باشد و مقدار آن از معادله (۳) به‌دست می‌آید:

$$C = \cos\text{-}1\ (-\ \tan\phi \tan\delta) \quad (3)$$

در رابطه‌ي(۳)، ϕ عرض جغرافیایی محل مورد نظر و δ زاویه میل خورشیدي نسبت به خط استوا بر حسب درجه $(-23.5 \leq \delta \leq 23.5)$ است. و از معادله (۴) قابل محاسبه می‌باشد:

$$\delta = 23.45\sin((360/365) \times (284+z)) \quad (4)$$

در این رابطه نشان دهنده‌ي روز سال و برحسب روزهاي سال میلادي می‌باشد$(z=1:365)$. حال با توجه به پارامترهاي به‌دست آمده، ثابت‌هاي معادله‌ي آنگستروم از معادلات (۵) و (۶) به‌دست می‌آیند(*Rajput, A., Tewari, R., & Sharma, A, 2012*)

$$a = -0.11 + 0.235\cos\phi + 0.323(M/L) \quad (5)$$

$$b = 1.449 - 0.553\cos\phi - 0.694(M/L) \quad (6)$$

در رابطه‌ي آنگستروم به ضریب $Hm/H0$، ضریب صافی هوا می‌گویند(*Islam, M., Kubo, I., Ohadi, M., & Alili, A, 2009*) که این ضریب می‌تواند سطح منطقه مورد نظر را براي بهره‌وري از انرژي خورشیدي مشخص کند. با توجه به میانگین ماهانه ساعات آفتابی روزانه به‌دست آمده، مقدار این ضریب براي شهر جیرنده طی سال‌هاي ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ محاسبه شده است. مقادیر میانگین ماهانه ضریب صافی براي اقلیم مورد مطالعه در جدول(۱) آمده است.

جدول۱. مشخصات تابش و توان خورشیدی قابل برداشت در اقلیم مورد مطالعه

متغیر	مقدار	واحد
Specic photovoltaic power output	۵/۵۳ — ۴/۷۷	$kWh.kWp^{-1}$
Direct normal irradiation	۶/۹۰ — ۴/۸۵	$kWh.m^{-2}$
Global horizontal irradiation	۶/۲۶ — ۵/۶۳	$kWh.m^{-2}$
Diffuse horizontal irradiation	۲/۴۹ — ۱/۷۹	$kWh.m^{-2}$
Global tilted irradiation	۶/۹۹ — ۶/۲۵	$kWh.m^{-2}$
Optimum tilt of PV modules	۳۱ - ۲۷	Degree
Air temperature	۲۸/۴ - ۱۵/۵	C°

۳. فرمول‌بندی مسئله

هدف اصلی این مقاله، تعیین ظرفیت بهینه‌ی سیستم فتوولتائیک و همچنین، تعیین سهم بهینه‌ی خرید توان از طریق قرارداد دوجانبه برای مشترکین صنعتی غیر دولتی بالای یک مگاوات (به عنوان مشترکین مشمول ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان) با هدف کمینه‌سازی هزینه‌های سرمایه-گذاری و کمینه‌سازی هزینه‌های تأمین برق است. از منظر هزینه‌های تأمین برق باید گفت که مطابق با قواعد بازار برق ایران، برای اشتراک‌های صنعتی بالای ۱ مگاوات ، هزینه‌ی برق شام دو مؤلفه‌ی هزینه‌ی انرژی و هزینه‌ی ترانزیت است. هزینه‌ی ترانزیت توان در شبکه‌ی بالاست بر اساس دیماند قراردادی مشترک و با قیمت‌های ثابت ماهیانه اعلام شده توسط وزار نیرو محاسبه می‌شود. هزینه‌های انرژی برای این مشترکین شام دو بخش مشمول و غیر مشمول است. بخش مشمول بخشی است که به منظور حمایت از توسعه‌ی تولیدات تجدیدپذیر، باید از منابع تجدیدپذیر تأمین شود. برای این منظور، در این مقاله نصب سیست فتوولتائیک مورد توجه قرار گرفته است. شایان یادآوری است طبق ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش بنیان، از ابتدای سال۱۴۰۲ ، سه مشمول برای صنایع بالای ۱مگاوات ،۱ درصد از کل نیاز سالیانه است و این سه در یک روند ۵ ساله به ۵ درصد می‌رسد. به این‌ترتیب سه مشمول (و در نتیجه، سهم غیر مشمول) طی ۵ سال تغییر می‌کند. در صورتی که بخش مشمول از طریق تولید محلی *PV* تأمین شود،

هزینه‌ی انرژی آن صفر است، اما هرگونه عدم توازن بین تولید *PV* و سهم مشمول مطابق با مقررات بازار برق ایران قیمت گذاری می‌شود. بغش غیر مشمول می‌تواند از طریق بازار عمده‌فروشی یا قرارداد دوجانبه تأمین شود. در خرید توان از بازار عمده‌فروشی، هزینه‌ی ماهیانه‌ی انرژی برای این مشترکین بر اساس۱/۲ برابر بالاترین قیمت ساعتی بازار عمده‌فروشی در آن ماه محاسبه می‌شود. بر این اساس، تمایل زیادی به خرید توان از طریق قراردادهای دوجانبه (در قیمتی پایینتر از قیمت بازار عمده‌فروشی) وجود دارد، اما توجه به این نکته لازم است که در قراردادهای دوجانبه، صرفنظر از اینکه توان خریداری‌شده مصرف شود یا مصرف نشود، هرینه انرژی بابت مقدار قرارداد شده پرداخت می‌شود. این در حالی است که در بازار عمده-فروشی، هزینه‌ی انرژی بر اساس مصرف واقعی پرداخت می‌شود. با در نظر گرفتن موارد یادشده، مسئله‌ی بهینه‌سازی بهصوت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

۴. تابع هدف

مسئله‌ی بهینه‌سازی پیشنهادی دارای دو تابع هدف به صورت رابطه‌ی(۷) است و جمع آنها به عنوان تابع هدف کلی مسئله تعریف می‌شود:

$$Z= Min\ OF_1+ OF_2 \qquad (7)$$

الف) تابع هدف اول: کمینه‌سازی هزینه‌های سرمایه‌گذاری و تعمیر و نگهداری سیستم فتوولتائیک

$$OF_1 = P_{PV} \times INC_{PV} + \sum_{y=1}^{Y}\left(PMC_{PV}\right)\times\left(\frac{1+Infr}{1+Intr}\right)^{(y-1)}$$

(8)

که در آن:

P_{pv} : ظرفیت نصب‌شده سیستم فتوولتائیک برحسب کیلووات است.

INC_{pv} : هزینه‌ی احداث یک کیلووات سیستم فتوولتائیک با کلیه‌ی متعلقات آن برحسب ریال بر کیلووات است.

PMC_{pv} : هزینه‌ی تعمیر و نگهداری سیستم فتوولتائیک در سال اول بر حسب ریال است.

Y : تعداد سال‌های افق برنامه‌ریزی است.

Infr : نرخ تورم است.

Intr : نرخ بهره است.

ب) تابع هدف دوم: کمینه‌سازی هزینه‌های تأمین برق

$$OF_2 = \left(\sum_{y=1}^{Y} 8760 \times \rho b \times P_b + \sum_{y=1}^{Y}\sum_{m=1}^{12} \rho w_m \times Ew_{m,y} + \sum_{y=1}^{Y}\sum_{m=1}^{12} \left| ES_{m,y} - EPV_{m,y} \right| \right.$$
$$\left. \times \left((1-\propto) \times \rho re_m - \alpha \times \rho a \right) + \sum_{y=1}^{Y}\sum_{m=1}^{12} P_d \times \rho tr_m \times k_{tr(m)} \right) \times \left(\frac{1+Infr}{1+Intr} \right)^{(y-1)}$$
$$\propto = \begin{cases} 0 \ if \ ES_{m,y} > EPV_{m,y} \\ 1 \ if \ ES_{m,y} < EPV_{m,y} \end{cases}$$

(9)

که در آن:

OF_2 :هزینه‌ی تأمین برق مشترک صنعتی در افق برنامه‌ریزی برحسب ریال است.

pb : قیمت قرارداد دوجانبه بر حسب ریال بر کیلووا ساعت است.

pw_m : قیمت ماهیانه‌ی خرید از بازار عمده‌فروشی برای بخش غیر مشمول مصرف مشترک در ماه mام بر حسب ریال بر کیلووات ساعت است که۲ /۱ برابر حداکثر قیمت بازار عمده‌فروشی در بازه‌ی متناظر است.

شایان یادآوری است، قیمت قرارداد دوجانبه یک موضوع محرمانه بین دو طرف قرارداد است، لذا در این مقاله به عنوان یک مقدار معلوم (درصدی از قیمت بازار عمده‌فروشی تحت سناریوهای مختلف) فرض می‌شود، ولی توانی که توسط قرارداد دوجانبه تأمین می‌شود، با حل مسئله‌ی بهینه‌سازی تعیین می‌شود.

p_b : قدرت قرارداد دوجانبه بر حسب کیلووات است.

EWm,y : انرژی تأمین‌شده از طریق بازار عمده‌فروشی برای بخش غیر مشمول مصرف مشترک در ماه mسال yام است.

ESm,y :میزان انرژی مشمول در ماه mسال yام است.

Epm,y :میزان انرژی تولیدی سیستم PVدر ماه mام سال yام است.

pre_m :قیمت خرید برق تجدیدپذیر از بازار در ماه mام بر حسب ریال بر کیلووات ساعت است.

pa :قیمت خرید تضمینی مازاد برق تجدیدپذیر مشترک صنعتی بر حسب ریال بر کیلووات ساعت است.

pd :دیماند قراردادی مشترک است.

ptr_m :قیمت ترانزیت انرژی الکتریکی ماه mبرحسب ریال بر کیلووات است.

$Ktr(m)$: ضریب تعدیل کننده‌ی هزینه‌ی ترانزیت است. این ضریب مطابق بخشنامه‌ی وزارت نیرو، برای ماه‌های۳۱ روزه برابر ۳۱/۳۰ ، برای اسفند برابر ۲۹/۳۰ ، و برای سایر ماهها برابر ۱ در نظر گرفته شده است.


در رابطه‌ی(۹) ،جملات اول و دوم به‌ترتیب هزینه‌ی متناظر با قرارداد دوجانبه و بازار عمده‌فروشی برای بخش غیر مشمول مصرف برق را نشان می‌دهد. جمله‌ی سوم هزینه/درآمد متناظر با بخش مشمول را در نظر می‌گیرد. در هر بازه‌زمانی، اگر انرژی تولیدی سیستم PV ،از سه انرژی مشمول کمتر باشد، میزان کمبود با قیمت خرید برق تجدیدپذیر از بازار تجدیدپذیر تأمین می‌شود. و اگر انرژی تولیدی سیستم PV ،از سه انرژی مشمول بیشتر باشد، انرژی مازاد با قیمت خرید تضمینی توسط اپراتور شبکه خریداری می‌شود.جمله‌ی چهارم، هزینه‌ی ترانزیت را محاسبه می‌کند. مطابق با قواعد بازار برق ایران، هزینه‌ی ترانزیت متناسب با دیماند قراردادی محاسبه می‌شود.

۴. بررسي عملكرد سيستم ذخيره‌ساز انرژي بهينه‌شده در ايجاد اينرسي مجازي در شبكه مستقل با اينرسي كم مورد مطالعه

در برخي مناطق مانند مناطق كويري استفاده از انرژي خورشيدي براي توليد انرژي نسبت به توليد انرژي از منابع ديگر داراي برتري است. همچنين در برخي موارد استفاده از پيل سوختي براي توليد انرژي مورد توجه قرار دارد. از آنجايي كه ژنراتورهايي مانند پيل سوختي و سلول خورشيدي اساساً بدون اينرسي‌اند، لذا در شبكه‌هايي كه بخش عمده توليد آنها از اين منابع تأمين مي‌گردد، شبكه‌ها با اينرسي كم و در برابر تغييرات فركانسي ضعيف خواهند شد. هدف اين مقاله بررسي ايجاد اينرسي مجازي و افزايش پايداري گذراي شبكه‌هاي مستقل با اينرسي كم با استفاده از ذخيره‌ساز با سرعت بالا مي‌باشد. شبكه مورد مطالعه در اين مقاله يك شبكه كوچك با اينرسي كم *65KW* است كه بخش عمده توليد آن *(50KW)* توسط ژنراتور بدون اينرسي خورشيدي تأمين مي‌گردد و *15KW* آن نيز توسط توربين بادي تغذيه خواهد شد. مشخصات ماشين القايي مورد استفاده در توربين بادي در جدول (۲) نشان داده شده است. جهت بهبود كنترل فركانس و افزايش پايداري گذراي شبكه مورد مطالعه يك سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ‌طيار با توان *8KW* مورد استفاده قرار گرفته است. شكل (۲) شماي كلي شبكه مورد مطالعه را نشان مي‌دهد.

جدول۲. مشخصات ژنراتور القايي مورد استفاده


L_s	۰/۰۰۵۸۳۹	P	۲
L_r	۰/۰۰۵۸۳۹	J	۱/۰
R_r	۱/۳۵	B	۰/۰۰۲۹۸۵
R_s	۱/٤۰۵	Pn	۱۵ KW




شكل ۲. شماي كلي شبكه مستقل مورد مطالعه

جهت مشاهده عملكرد شبكه مستقل مورد مطالعه در برابر اغتشاشات مختلف فركانسي مانند تغييرات در توليد و بار، شبكه مستقل مورد مطالعه در سيمولينك متلب شبيه‌سازي شده است. سلول خورشيدي شبيه‌سازي شده داراي توان *50KW* و ولتاژ *380V* در بار نامي است و جهت تزريق توان آن

به شبکه از مبدل دو سطحي سه فاز با روش كليدزني *PWM* سينوسي با حامل موج مثلثي استفاده شده است. در توربين بادي از ژنراتور القايي براي توليد انرژي استفاده شده است كه توان نامي ماشين القايي *15KW* و ولتاژ نامي آن در بار نامي *380V* است. شبكه داراي دو بار مجزاي *40KW* و *10KW* است كه در حالت معمول كه سلول خورشيدي در حال توليد توان است، كل بار به شبكه متصل مي‌باشد و هنگامي كه توان خورشيدي توليد نمي‌شود بار *40KW* نيز از شبكه جدا مي‌گردد. پايداري گذراي شبكه با اضافه كردن سيستم ذخيره‌ساز شرح داده شده در بخش قبل توسط ايجاد اينرسي مجازي با استفاده از سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخطيار بهبود داده شده است. جهت بررسي عملكرد سيستم ذخيره‌سازچرخطيار در افزايش اينرسي در شبكه با اينرسي كم، اين ذخيره‌ساز در يك اختلال بوجود آمده در شبكه با اينرسي كم مورد بررسي قرار گرفته است. اين اختلال فركانسي در زمان *t=1.9* تا *t=2* در شبكه ايجاد شده و باعث نوسان فركانس در شبكه شده است. اين نوسان فركانس در شكل (۳) نشان داده شده است. سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخطيار در برابر اين نوسان فركانس در شبكه عكس‌العمل نشان داده و جهت ايجاد اينرسي مجازي، سرعت چرخ طيار را متناسب با نوسان فركانس تغيير ميدهد. اين تغييرات سرعت چرخطيار در شكل (۴) نشان داده شده است.




شكل ۳. فركانس شبكه در لحظه خطا



شكل ۴. تغييرات سرعت سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخطيار براي پاسخ به نوسان فركانس

با عملکرد مناسب سیستم ذخیره‌ساز چرخ طیار و تزریق بموقع و مناسب توان به شبکه، شبکه در حضور سیستم ذخیره‌سازچرخطیار در برابر اختلال فرکانسي عملکرد بهتري داشته و افت فرکانس از *49/6* به حدود *49/8*رسیده است. همچنین فرکانس شبکه زودتر به حالت پایدار رسیده است. فرکانس شبکه بعد از عملکرد سیستم ذخیره‌ساز چرخ طیار در هنگام اختلال فرکانس در شکل (۵) نشان داده شده است. همان طور که در شکل (۵) مشاهده مي‌شود، حضور سیستم ذخیره‌سازچرخطیار در شبکه با اینرسي کم باعث افزایش اینرسي شبکه شده و نوسان فرکانس را کاهش داده است.



شکل ۵. افزایش اینرسي در شبکه توسط سیستم ذخیره‌ساز انرژي چرخ طیار

۵. تأمین مصارف خانگی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر

در این بخش دوم از ارزیابی ظرفیت بهره‌برداری از منابع مختلف در استان سیستان و بلوچستان، به بررسی میزان تولید انرژی تجدیدپذیر در یک نمونه‌ی مطالعاتی برای تأمین منابع انرژی مورد تقاضا در بخش مسکونی روستای جو آباد واقع در شهر میرجاوه زاهدان، پرداخته شده است. در این راستا یک ساختمان صفر انرژی به‌گونه‌ای طراحی شده که تقاضای انرژی حرارتی و برق خود را از انرژی حرارتی زمین‌گرمایی به همراه سیستم‌های فتوولتائیک خورشیدی تأمین می‌کند. طراحی سیستم هیبرید در دو نرم‌افزار *PV SYST , TSOL GEO* انجام شده است. در سیستم طراحی‌شده برای گرمایش ساختمان، از کلکتور زمین گرمایی همراه با کلکتور خورشیدی استفاده شده است. در مقابل، انرژی تولید شده توسط کلکتور زمین گرمایی و کلکتور خورشیدی به‌ترتیب ۸۶۳۷ کیلووات ساعت و ۸۸۵۷ کیلووات ساعت در سال برآورد شده است که می‌تواند تقاضا را به طور مطلوبی پوشش دهد.

در راستای عملیاتی‌سازی ظرفیت‌های شناسایی‌شده، پیشنهاد می‌شود که در مناطق با پتانسیل بالا در استان، به تحقیق و توسعه مدل‌های بهینه به صورت سیستم‌های هیبرید انرژی‌های تجدیدپذیر پرداخته شود. این مطالعات می‌تواند به بهبود استفاده از منابع انرژی موجود و کاهش وابستگی به احداث تأسیسات مرتبط با بهره‌برداری از منابع انرژی فسیلی کمک کند. با توجه به اهمیت موضوع، این پیشنهاد می‌تواند یک اقدام کلیدی در راستای توسعه پایدار در منطقه نیز باشد. به‌علاوه، این مهم نه تنها باعث حفظ محیط زیست میشود، بلکه به ایجاد فرصتهای شغلی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه منجر شود.

نتیجه‌گیري

اخيراً شبكه مستقل و توليد انرژي الكتريكي با استفاده از منابع تجديدپذير در مناطق دورافتاده و دور از شبكه قدرت مورد توجه قرار گرفته است. استفاده از ژنراتورهاي غير سنكرون(ژنراتورهايي كه اساساً بدون اينرسي‌اند مانند سلول خورشيدي) در اين شبكه‌ها باعث كاهش قابل توجه اينرسي در آنها شده است و لذا به شبكه با اينرسي كم نيز معروف‌اند. در اين مقاله، بهبود پايداري گذرا و كنترل فركانس شبكه‌هاي با اينرسي كم توسط ايجاد اينرسي مجازي با استفاده از سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ‌طيار پيشنهاد شده است. جهت بررسي بهبود پايداري شبكه و ايجاد اينرسي مجازي توسط سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ طيار، يك شبكه مستقل كوچك كه توان آن از منابع تجديد پذير باد و خورشيد تأمين مي‌گردد مورد مطالعه قرار گرفته است. در شبكه مورد مطالعه، بيشتر از انرژي خورشيد كه اساساً بدون اينرسي است، براي توليد انرژي استفاده شده است لذا شبكه مورد مطالعه، شبكه‌اي با اينرسي كم مي‌باشد. جهت مشاهده تأثير عملكرد سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ‌طيار در پايداري شبكه، فركانس بعد از يك نوسان در شبكه در حضور و عدم حضور ذخيره‌ساز پايش گرديد. با طراحي و استفاده از سيستم ذخيره‌سازچرخ‌طيار در شبكه با اينرسي كم پايداري گذراي شبكه مستقل بهبود يافته و شبكه قادر به پاسخ بهتر به نوسان‌هاي فركانسي شبكه مي‌شود. همان طور كه در نتايج شبيه‌سازي مشاهده گرديد، با استفاده از سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ طيار در شبكه با اينرسي كم، بعد از اختلال، فركانس كمتر افت كرده يعني اينرسي به صورت مجازي در شبكه به وجود آمده است. همچنين نوسان‌هاي فركانس كمتر شده و فركانس بعد از نوسان زودتر به مقدار نامي خود باز مي‌گردد كه افزايش پايداري گذرا در شبكه با استفاده از سيستم ذخيره‌ساز انرژي چرخ‌طيار در شبكه را اثبات مي‌كند.

منابع

Zarezadeh M. Estimation of Sustainable Energy Supply in Bandar Abbas Industrial Estate No. 2 Using Solar Panel Installed on the Roof of the Building. Journal of Sustainable Energy Systems. 2023; 2(2):167-181. DOI:10.22059/ses.2024.369849.1047.

Zarezadeh M. Investigating the Installation of Solar Panels in Reducing the Evaporation of Water in Canals. Journal of Water and Wastewater. 2024; 34(6):58-68. DOI: 10.22093/wwj.2023.382886.3317.

López M, Rodríguez N, Iglesias G. Combined Floating Offshore Wind and Solar PV. Journal of Marine Science and Engineering. 2020; Vol. 8, No. 8, pp. 576-596. DOI:10.3390/jmse8080576.

Cuce E, Cuce P M, Tukin B. Impact of humidity on current parameters of solar cells. JOURNAL OF ENERGY SYSTEMS. 2018; 2(3): 84-96. DOI: 10.30521/jes.441643.

Kazem H A, Chaichan M T. Effect of Humidity on Photovoltain Performance Based on Experimental Study. Onternational Journal of applied Engineering Research. 2015; 10(23):43572-43577.

Sukarso A P, Kim K N. Cooling Effect on the Floating Solar PV: Performance and Economic Analysis on the Case of West Java Province in Indonesia. Energies. 2020; 13: 2123. doi:10.3390/en13092126

Goswami A.Effct of Humidity on thr Generation Capacity of Floating Solar Photovoltaic System, Jordan Journal of Electrical Engineering. 2023;9(1):31-41.

Rafiei Tabatabaie, SR. (2010)." Solar energy, geothermal and other clean energy sources".Azade.(in Persian) https://www.adinehbook.com/gp/product/9645015044

Prasad, D., & Snow, M. (2006). "Designing With Solar Power". Images Publishing Dist Ac. https://www.amazon.com/Designing-Solar-Power-Deo-Prasad/dp/1876907177

Moieni, S., Javadi, Sh., Kokabi, M., & Dehghan Menshadi, M. (2010)."Estimation of solar radiation in Iran using an optimal model". Iranian Journal of Energy.13(2), 1-10. (in Persian) www.shorturl.at/clmUX

Dehghan, A. (2011). "Status and Potentials of renewable energies in Yazd Province-Iran". Renewable and Sustainable Energy Reviews.15, 1491–1496.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1364032110003710
Niajalili, M., Naghashzadegan, M,. & Hosein nia, S.M. (2013, May 7-9). "The potential of using solar energy in the irrigation of rice paddy in Gilan province". The 21st annual Iranian mechanical engineering conference (ISME), Tehran-Iran. (in Persian)
https://civilica.com/l/4692/
Khem, N., Binod, K.,. Balkrishna1, S., & Berit, K. (2012). "Estimation of Global Solar Radiation using Sunshine Duration in Himalaya Region". Research Journal of Chemical Sciences. 2, 20-25.
http://www.isca.in/rjcs/Archives/v2/i11/4.ISCA-RJCS-2012-165.pd
Rajput, A., Tewari, R., & Sharma, A. (2012). "Utility Base Estimated Solar Radiation at Destination Pune, Maharashtra, India". International Journal of Pure and Applied Sciences and Technology.13(1), 19-26.
www.shorturl.at/diu56
Islam, M., Kubo, I., Ohadi, M., & Alili, A. (2009). "Measurement of solar energy radiation in Abu Dhabi, UAE". Applied Energy. 86, 511–515.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306261908001803

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

پایداری گذرای یک ریزشبکه جزیره ای در حضور بارهای متغیر

حجت حاتمی(نویسنده مسئول)[1]، علی شیرزاده[2]

[1]موسسه آموزش عالی سراج، تبریز *hatami@seraj.ac.ir*

[2]آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، پلدشت *shirzadeh1990@yahoo.com*

چکیده

در این مقاله، به بررسی برخی از جنبه‌های مربوط به پایداری ریزشبکه‌ها پرداخته شده است. با توجه به کاربردهای مختلف ریزشبکه ها، ساختار و توپولوژی استقرار آن ها، بسته به ماهیت و کاربرد آن در حالت جزیره ای (جدا از شبکه) و یا متصل به شبکه متفاوت است. بنابراین، پایداری ریزشبکه ها بر این اساس متفاوت خواهد بود. این مقاله دقیقا جنبه پایداری ریزشبکه جزیره‌ای و ادغام منابع انرژی توزیع شده را توضیح می‌دهد. در ابتدا به تعریف و بررسی انواع روشهای بهبود پایداری در سیستم قدرت و ریزشبکه اشاره شده است. در ادامه تعاریفی از پایداری در سیستم قدرت و ریزشبکه ارائه شده است و شرایط ایجاد حالت‌های جزیره شدن ریزشبکه مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین مدلسازی دینامیکی منابع تولید پراکنده و شبیه‌سازی زیرشبکه انجام شده و یک کنترل کننده جهت پایدارسازی سیستم بعد از جزیره ای شدن آن به کار گرفته شده است. در نهایت پس از جزیره‌سازی تعمدی یک سیستم توزیع نمونه، فرآیند بارزدایی بر روی آن اجرا می‌شود. به منظور اعتبار سنجی روش پایدارساز، یک شبیه‌سازی از موارد پیشنهادی با استفاده از نرم افزار *DIgSILENT* انجام شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد کنترل‌کننده طراحی شده که روی اینورتر ذخیره ساز باتری نصب شده به خوبی از عهده پایداری سیستم بعد از جزیره شدن بر می‌آید.

واژه‌هاي كليدي

ریزشبکه، شبکه هوشمند، پایداری گذرا، جزیره‌ای شدن

۱. مقدمه

با توجه به گسترش روزافزون شبکه های الکتریکی، امروزه پایداری سیستم‌های قدرت به عنوان مهمترین مشکل برای امنیت عملکرد این سیستم ها، تشخیص داده شده است. علاوه بر این بسیاری از خاموشی‌های سراسری برق به دلیل ناپایداری سیستم قدرت اتفاق افتاده است که این خود دلیلی واضح برای بیان اهمیت مبحث پایداری در سیستم قدرت است. یکی از مسائلی که در خصوص پایداری سیستم قدرت مطرح می شود مفهوم "ریزشبکه" می باشد. ریزشبکه‌ها شبکه‌های کوچکی هستند که شامل منابع انرژی پراکنده مثل میکروتوربین، سلول‌های خورشیدی و ذخیره‌کننده‌های توان (مانند باتری) در کنار بارهای قابل کنترل به همراه یک سیستم مدیریتی و کنترلی قوی هستند که می‌توانند در صورت لزوم از شبکه اصلی جدا شده و به صورت جزیره‌ای کار کند. ریزشبکه دارای کاربردهای فراوانی می‌باشد و با توجه به شرایط می‌تواند در انواع موقعیت های مکانی، مانند محله‌ها در یک شهر، شرکت‌ها، دانشگاه‌ها، ساختمان‌های بزرگ، پادگانهای نظامی، و کشتی‌های بزرگ و دیگر موارد مشابه از آن استفاده شود. از مسائل مربوط به ریزشبکه ها می‌توان به کنترل، بهره‌برداری، حفاظت و پایداری اشاره کرد. در بحث پایداری ریزشبکه باید توجه داشت که هرچند بار ریزشبکه نسبت به سیستم قدرت خیلی کمتر است ولی بعنوان یک سیستم کوچک شامل اجزایی بوده و در تعامل با سیستم قدرت است و پایداری آن بسیار مهم می باشد (*Ajumder,2013*).

پایداری سیستم قدرت، قابلیت یک سیستم قدرت الکتریکی است که تحت شرایط عملکردی مشخص اولیه بعد از اینکه تحت یک اغتشاش فیزیکی قرار گرفت، با متغیرهای کراندار، سیستم بتواند شرایط عملکرد متعادل خود را دوباره بدست آورد بطوریکه کل سیستم سالم باقی بماند. وقتی که سیستم‌های قدرت از طریق اتصال‌های بین ناحیه‌ای رشد کردند و وسعت شبکه‌های قدرت افزایش یافت و با استفاده از تکنولوژی و سیستم کنترل جدید در این سیستم‌ها و افزایش عملکرد سیستم در حالت‌های با فشار زیاد، فرم‌های گوناگونی از ناپایداری در این سیستم‌ها به وقوع پیوست. برای مثال پایداری ولتاژ و پایداری فرکانس و نوسانات بین ناحیه‌ای بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گرفت و این امر نیاز به ایجاد و بازبینی در تعریف و طبقه‌بندی سیستم قدرت، افزایش داد.

سیستم‌های قدرت تحت گستره بزرگی از اغتشاشات قرار می‌گیرد. از جمله اغتشاشات بزرگ یا کوچک. اغتشاشات کوچک به صورت تغییرات بار است که به صورت مداوم اتفاق می‌افتد و سیستم باید قادر باشد این شرایط تغییرات را به گونه‌ای تنظیم کند تا عملکردی رضایت بخش داشته باشد. با توجه به اینکه ریزشبکه ماهیتاً دارای منابع تولید و ذخیره زیادی است با کنترل مناسب می‌توان این بخش از پایداری را به طور مناسبی پوشش داد و جای بحث پایداری سیگنال کوچک زیاد در ریزشبکه وارد نمی‌شود.

پایداری گذرا از دید سیستم قدرت، توانایی سیستم قدرت در بازگشت به حالت پایدار پس از اغتشاش بزرگ در شبکه از قبیل اتصال کوتاه می‌باشد. این تعریف در ریزشبکه نیاز به بازنویسی دارد. اگر خطایی در شبکه توزیع بالادست اتفاق بیفتد و ریزشبکه با قطع اتصال خود از ترانسفورماتور شبکه توزیع به حالت جزیره‌ای تغییر حالت دهد، اگر اندازه ولتاژ و فرکانس در حد مجاز بوده و منابع تولید پراکنده (*DG*) از مدار خارج نشوند، ریزشبکه نسبت به خطای ایجاد شده پایداری گذرا دارد (امانی، ۱۳۹۱).

مشابه سیستم قدرت بزرگ، مباحث پایداری در یک ریزشبکه در سه دسته‌ی پایداری سیگنال کوچک، پایداری گذرا و پایداری ولتاژ می‌تواند دسته بندی شود.


یکی از استراتژی های پیشنهادی در سالهای اخیر جهت تداوم برقرسانی در شرایط ناپایداری، جزیره ای شدن است. جزیره‌ای شدن یک روش کنترل کارآمد برای جداسازی ریزشبکه از شبکه قدرت بالا دستی می‌باشد، که به طور کلی می‌توان به دو حالت طبقه‌بندی نمود:

۱) جزیره‌ای عمدی، عبارت است از قطع یا باز کردن مدار از نقطه اتصال مشترک

۲) جزیره‌ای غیرعمدی، که به دلیل وجود خطا در سیستم رخ می‌دهد و ممکن است به ناپایداری در شبکه منجر شود.

استاندارد *IEEE-1547* جزیره ای شدن را اینگونه تعریف کرده است، وضعیتی که بخشی از یک شبکه شامل بار و منابع *DG* به دلایلی از شبکه جدا شود و برقدار بماند. به عنوان مثال در شکل ۱ ناحیه *A* در اثر یک حادثه و توسط بریکرCB_1 از شبکه *EPS* جدا می‌شود اما این ناحیه توسط تولید کننده DG_1 برقدار می‌ماند. چنانچه در شکل ۱ نشان داده شده ناحیه *B* نیز مستعد حالت جزیره شدن در اثر قطع بریکرCB_2 است.

تکنیک های جزیره ای سازی بر اساس اندازه گیری برخی از پارامترهایی مانند ولتاژ، فرکانس و جریان است. برای ارزیابی آستانه ولتاژ و فرکانس برخی از استانداردها در جدول ۱ ذکر شده اند (*Gupta, 2017*). در ریزشبکه جزیره شده کنترل فرکانس با اهمیت است. استانداردهای موجود در این زمینه از جمله *IEEE 1547* روز به روز کامل‌تر شده و روش‌های جدیدی به منظور بهره‌برداری از ریزشبکه ها در زمان قطع برق سراسری ارائه می‌شود. در ریزشبکه‌ها به دلیل وجود عدم قطعیت در منابع انرژی از جمله بادی و خورشیدی، برنامه‌ریزی سمت بار اهمیت زیادی دارد. مدیریت سمت تقاضا شامل جابه‌جایی بار، باردهی، شکل‌دهی بار و مهمتر از آنها، بارزدایی است. در ریزشبکه هوشمند جزیره شده و با سطح توان پایین، می‌توان بحث بارزدایی و شکل‌دهی بار را با هم ترکیب کرده و با عنوان بارزدایی هوشمند مطرح ساخت که به صورت بلادرنگ عمل می‌کند (*Soni, 2017*).



شکل۱. در نواحی *A* و *B* احتمال جزیره شدن وجود دارد

جدول ۱. استانداردهای مختلف برای جزیره‌ای شدن ریزشبکه‌ها (*Soni, 2017*).

زمان تشخیص حالت جزیره‌ای	دامنه ولتاژ اسمی	دامنه فرکانس اسمی	استانداردها
T < 2 s	88% ≤ V ≤ 110%	59.3 ≤ f ≤ 60.5	UL 1741
T < 2 s	88% ≤ V ≤ 110%	59.3 ≤ f ≤ 60.5	IEEE 929-2000
T < 0. 2 s	88% ≤ V ≤ 100%	47.5 ≤ f ≤ 50.5	VDE 0126-1-1
T < 2 s	85% ≤ V ≤ 115%	(f-1.5 Hz) ≤ f ≤ (f+1.5 Hz)	IEC 62116
T < 2 s	88% ≤ V ≤ 110%	59.3 ≤ f ≤ 60.5	IEEE 1547
T < 0.5 s	***88% ≤ V ≤ 110%***	***59.3 ≤ f ≤ 60.5***	***Korean Standard***

هنگام بروز اغتشاشات بزرگ قطع بارهای غیرضروری یکی از استراتژی‌های حفاظتی است که به منظور حفظ پایداری سیستم‌های قدرت و حفاظت از واحدهای تولیدی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تحت شرایط بهره‌برداری عادی از سیستم‌های قدرت، میزان توان تولیدی با میزان مصرف و تلفات سیستم برابر است، اما در پی اغتشاشات این تعادل از بین می‌رود. در اغتشاشات کوچک با کاهش ناگهانی در تولید، گاورنر توربین تغییرات سرعت را تشخیص داده و با افزایش میزان توان مکانیکی ورودی به ژنراتور، میزان تولید را افزایش می‌دهد. اما اگر اغتشاشات بسیار شدید باشند و یا واحدهای تولیدی در حداکثر ظرفیت خود بهره‌برداری شوند میزان رزرو چرخان پاسخگوی این کسری توان نبوده و ممکن است قسمتی از سیستم به حالت جزیره‌ای رفته و یا قسمتی از بارهای سیستم از شبکه جدا شوند (*Suman,2024*).


برای کنترل فرکانس در اغتشاشات شدید باید مقدار مناسبی از بار قطع شود در غیر اینصورت میزان کسری توان باعث ایجاد یک افت ناگهانی در فرکانس سیستم می‌شود. انحراف بیشتر فرکانس از مقدار نامی خودش می‌تواند بر روی عملکرد سیستم قدرت اثر مخربی داشته باشد و منجر به اضافه بار روی خطوط و درنهایت فروپاشی ولتاژ و خاموشی شبکه شود. آنالیز پایداری گذرای یک ریزشبکه می‌تواند قابلیت بهره‌برداری از سیستم را بعد از اغتشاشات بزرگ تضمین کند. با وجود ریزمنابع و محدودیت جریان، رزرو چرخان بسیار اندک و پشتیبانی محدود شده از توان راکتیو، لازم است که آنالیز گذاری دقیق با پیشامدهای محتمل صورت بگیرد. این مقاله دلایل متعددی برای مباحث پایداری ریزشبکه‌های مختلف را مشخص کرده است و روش کلی برای پایداری آن را توصیف می‌کند و از طریق روش بارزدایی در حین جزیره شدن ریزشبکه سعی در بهبود پایداری ریزشبکه شده است.

۲. بهبود پایداری در ریزشبکه ها

در این بخش، روش های متعددی برای ارتقاء پایداری در یک ریز شبکه بحث می شود.

۲/۱. پایدارسازها

پایدارسازها می توانند در ریزمنابع متصل شده با *VSC* جهت بهبود پایداری سیگنال کوچک مورد استفاده واقع شود. شکل ۲ پایدارساز یک *DG* را نشان می‌دهد.



شکل ۲. پایدار ساز برای *DG*


۲/۲. جبرانسازی توان راکتیو با DSTATCOM

جبرانسازی توان راکتیو در یک ریزشبکه برای حفظ ولتاژ در مقادیر قابل قبول ضروری است. مشکلات تنظیم ولتاژ در ریزشبکه های راه دور و شبکه بیشتر رخ می دهد.

۱) در مد متصل به شبکه، مشکل تنظیم ولتاژ اغلب در انتهای بار فیدر دیده می شود.

۲) در مد جزیره‌ای، ممکن است ولتاژهای جای جای شبکه از حد قابل قبول کمتر شود و در این صورت مشخص نمود مکان برای جبران آن مشکل است.


شکل ۳ یک *DSTATCOM* متصل به نزدیکی بار بحرانی را نشان می دهد که بمنظور تضمین کیفیت توان مورد نیاز می‌باشد. زمانی که ولتاژ از حد مجاز کمتر شود، *DSTATCOM* می تواند توان راکتیو تزریق کند.



شکل ۳. جبران توان راکتیو با DSTATCAM

۲/۳. سیستم ذخیره ساز انرژی: چرخ طیار

سیستم ذخیره سازی انرژی می تواند پایداری یک ریزشبکه را با تزریق توان اکتیو (و گاهی اوقات توان راکتیو)، حین نقصان توان، خارج شدن *DG* (تریپ *DG*)، جزیره‌ای شدن، دینامیک بار و تا زمان شروع به کار (*Ride Through*) مجموعه ژنراتور دیزلی فراهم آورد. تجهیزات ذخیره سازی انرژی متعددی در بازار وجود دارند. چرخ طیار یکی از راهکارهای موثر در ذخیره ی انرژی است. با یک سیستم چرخ طیار امکان تزریق توان حتی در طول یک چهارم سیکل وجود دارد. ساختار اساسی یک سیستم چرخ طیار متصل شده به ریزشبکه در شکل ۴ نشان داده شده است. سیستم چرخ طیار به ریزشبکه با مبدل پشت به پشت متصل می‌شود. اولین مبدل به عنوان محرک چرخ طیار عمل کرده و ولتاژ سمت *DC* را تامین می‌کند. مبدل سمت شبکه توان اکتیو و راکتیو را مبتنی بر فرکانس و ولتاژ اندازه گیری به شبکه تزریق می‌کند.




شکل ۴. سیستم چرخ طیار

۲/۴. بارزدایی برای بهبود پایداری

نقش تعیین کننده ی بارزدایی در پایداری ریزشبکه حین رخداد جزیره‌ای شدن می باشد. نبود ناگهانی شبکه عدم تعادل توان را موجب می‌شود و بارزدایی برای متعادل کردن توان در یک ریزشبکه از لحاظ زمانی بحرانی است. بارزدایی می تواند با روش های مختلف حاصل شود:

۱) اینترلاک بریکر (بریکری که برای تغییر پیکربندی شبکه کاربرد دارد): کلید ثابت با سوئیچ جزیره‌ای شدن اینترلاک می باشد و تغییر حالت آن برخی بارهای ثابت را از سیستم می‌زداید. این روش سریع و موثر اما ثابت است (شکل۵).



شکل ۵. روشهای مختلف بارزدایی برای پایداری ریزشبکه

۲) رله ی افت فرکانس: رایج ترین روش برای حذف بار در یک ریزشبکه تشخیص افت فرکانس و فرمان دادن به رله ها می باشد. با این حال، این روش کند بوده و در صورت وجود ذخیره ساز بزرگ کندتر نیز می‌شود.

۳) حذف بار مبتنی بر *PLC*: طرح های حذف بار بر پایه *PLC* براساس تعداد ژنراتورهای دارای افت فرکانس و میزان بار متصل به سیستم صورت می گیرد. با این حال، حجم زیادی مانیتورینگ نیاز داشته و حین گذراها زمان حذف بار طولانی می شود.

۳. جزیره‌ای شدن و بازیابی مجدد سیستم

۳/۱. شکل گیری جزیره

بهره برداری جزیره‌ای به دو روش می باشد: روش اول راه اندازی مجدد برخی از منابع پس از یک خاموشی سراسری جهت تأمین توان مورد نیاز قسمتی از سیستم است. روش دوم جزیره ای شدن بدون خاموشی است.

۳/۲. Black-Start

پس از وقوع یک خاموشی سراسری، برخی منابع می‌توانند ناحیه‌ی خود را به صورت جزیره‌ای برق‌دار کنند. شرط لازم برای انجام اینکار توانایی حداقل یک یا چند ژنراتور آن ناحیه برای راه‌اندازی در شرایط بی‌برقی و همچنین قابلیت کنترل فرکانس ناحیه پس از راه اندازی است. در گذشته تمام نیروگاهها طوری طراحی می شدند که قابلیت *Black-Start* را داشتند اما امروزه طراحی بسیاری از سیستم های راه انداز نیروگاهها با فرض وجود شبکه الکتریکی برق‌دار می باشد. تمام نیروگاهها و پست ها جهت پشتیبانی سیستم های کنترل، دارای باطری خانه هستند بنابراین علاوه بر توانایی *Black-Start*، طول دوره‌ی قطعی نیز به دلیل محدودیت ظرفیت باطری خانه جهت پشتیبانی سیستم های کنترل، حائز اهمیت است.

۳/۳. رفتن به حالت جزیره ای بدون قطع برق

برای انجام این کار مهمترین موضوعی که باید مد نظر قرار گیرد اینست که هنگام جدا شدن شبکه‌ی محلی از شبکه‌ی اصلی، میزان تولید و مصرف در شبکه‌ی محلی باید تقریباً برابر باشند. با نزدیک بودن میزان بار و تولید در شبکه‌ی محلی، احتمال به وجود آمدن جزیره‌ی ناخواسته وجود خواهد داشت. اگر در این شرایط کلید متصل کننده‌ی شبکه‌ی اصلی و شبکه محلی عمل کند و تنظیمات حفاظت از دست رفتن منبع اصلی نیز بر مبنای اندازه‌گیری ولتاژ و فرکانس باشد، به دلیل نزدیکی بار و تولید، ولتاژ و فرکانس تغییر چندانی نکرده و در محدوده‌ی مجاز خود باقی می مانند و در نتیجه واحد تولید پراکنده در مدار باقی مانده و باعث شکل گیری جزیره‌ی ناخواسته می گردد.

۳/۴. اتصال مجدد به شبکه

براي اتصال مجدد قسمت جزيره‌اي شده دو روش وجود دارد:

روش اول- برقدار كردن شبكه اصلي پس از خاموشي سراسري و سپس سنكرون كردن آن با قسمت هاي جزيره‌اي.

روش دوم- بي برق كردن قسمت‌هاي جزيره‌اي شده و راه اندازي كل شبكه به صورت سنتي.

براي اجراي روش اول تجهيزات سنكرونيزاسيون بايد روي كليدهاي مربوطه نصب شوند. كليدهاي نصب شده در سطح انتقال به تجهيزات سنكرون كننده مجهزند اما در شبكه هاي توزيع، محل نصب تجهيزات سنكرون كننده با توجه به احتمال بهره برداري جزيره‌اي تعيين مي‌گردد.

۴. روشهای شناسایی حالت جزیره‌ای


برای آمادگی در برابر جزیره‌ای شدن و امکان بهره برداری مناسب از این پدیده، روش‌های بسیاری برای شناسایی جزیره در سیستم قدرت پیشنهاد شده است. این روش‌ها به طور عمده به دو گروه روش‌های محلی و از راه دور تقسیم می‌شوند. روش‌های از راه دور بر اساس ارتباط مخابراتی بین شرکت برق و منابع تولید انرژي است. اگر چه این روش‌ها دارای قابلیت اطمینان بیشتری نسبت به روش‌های محلی است ولی پیاده‌سازی آنها گرانقیمت بوده و ممکن است توجیه اقتصادی نداشته باشد. روش‌های محلی به اطلاعات بدست آمده از سمت منبع تکیه دارند و خود به روش‌های پسیو و اکتیو تقسیم می‌شوند.

روش‌های پسیو به پارامترهای مشخص سیستم بستگی دارند و تاثیری روی عملکرد منابع ندارند. تعدادی از روش‌های پسیو برپایه مونیتور اندازه ولتاژ، نرخ تغییرات فرکانسی، جابجایی زاویه فاز و یا مونیتور امپدانس می باشند. در روش‌های اکتیو نحوه طراحی کنترل منبع به منظور شناسایی جزیره بگونه‌ای است که فیدبک مثبتی از فرکانس یا ولتاژ ایجاد می شود. جهت جلوگیري از جزیره‌اي شدن ناخواسته، هنگام نصب منابع تولید پراکنده موارد زیر باید رعایت شود:

- مجموع ظرفیت منابع تولید پراکنده‌ي نصب شده در يك شبكه‌ي محلي بايد كمتر از يک سوم حداقل بار آن شبكه‌ي محلي باشد.
- واحدهاي توليد پراكنده بايد تست ضد جزيره‌اي را گذرانده باشند.
- منابع توليد پراكنده‌ي نصب شده بايد داراي حفاظت حداقل توان يا توان معكوس باشند تا در صورتي كه شارش توان از شبكه‌ي سراسري به سمت شبكه‌ي محلي معكوس شد يا از مقدار معيني كمتر شد، واحد توليد پراكنده را از شبكه جدا كنند.
- واحدهاي توليد پراكنده بايد داراي ساير تجهيزات ضد جزيره‌اي مانند؛ شيفت اجباري ولتاژ و فركانس و تريپ انتقال باشند.

۵. ارزیابی پایداری گذرا و کنترل افت در ریزشبکه‌های *AC*

در مطالعات انجام شده، ریزشبکه‌های *AC* معمولاً به صورت سیستم‌های القایی *(X>>R)* یا مقاومتی *(R>>X)* در نظر گرفته شده‌اند. در ریزشبکه‌های القایی به خاطر وجود پیوند قوی بین توان راکتیو و ولتاژ، استراتژی‌های مبتنی بر کنترل افت توان راکتیو/ ولتاژ *(Q/V)* برای کنترل ولتاژ استفاده می‌شوند در حالیکه در ریزشبکه‌های مقاومتی از تکنیک کنترل افت توان اکتیو / ولتاژ *(P/V)* برای کنترل ولتاژ استفاده می‌شود. از آنجایی که نوسانات فرکانس اساساً ناشی از نوسان در توان اکتیو است، روش‌های کنترل افت توان اکتیو/ فرکانس *(P/f)* برای کنترل فرکانس به کار می‌روند. همچنین با توجه به پیوند قوی بین توان راکتیو و فرکانس، استراتژی‌های افت Q/f برای طراحی کنترل فرکانس ریزشبکه‌ها نیاز است. مبدل توان را به عنوان یک منبع ولتاژ کنترل شده ایده آل که همانند شکل ۶ از طریق امپدانس خط به شبکه متصل شده است را در نظر بگیرید. توان اکتیو و راکتیوی که مبدل به شبکه تحویل می‌دهد به صورت زیر بیان می‌شود.



شکل ۶. ساختار یک ریزشبکه ساده و دیاگرام فازوری


$$P_A = \frac{V_A}{R^2+X^2}[R(V_A - V_B\cos\delta) + XV_B\sin\delta] \quad (۱)$$

$$Q_A = \frac{V_A}{R^2+X^2}[-RV_B\sin\delta + X(V_A - V_B\cos\delta)] \quad (۲)$$


که V_A و V_B به ترتیب ولتاژهای سمت ارسال، دریافت وϕ زاویه امپدانس Z، P_A و Q_A توان‌های اکتیو و راکتیو تزریقی از مبدل به شبکه هستند. روابط بالا ارتباط توان‌های اکتیو و راکتیو را با ولتاژ خروجی اینورتر و زاویه توان δ نشان می‌دهند.

۶. مدلسازی دینامیکی سیستم ذخیره‌ساز انرژی (BESS) (Gupta,2017)

وجود منابع انرژی تجدید پذیر در ریزشبکه یک اصل جداناپذیر نقطه‌نظر طراحی و پیاده‌سازی ریزشبکه‌های محسوب می‌شود. با توجه به ماهیت تناوبی منابع انرژی نظیر باد و خورشید، توان تولیدی آنها دچار نوساناتی می‌شود که در این هنگام نیاز به یک سیستم ذخیره کننده انرژی احساس می‌شود. سیستم‌های ذخیره کننده انرژی از دو بخش باتری و مبدل الکترونیک قدرت تشکیل شده‌اند. مبدل الکترونیک قدرت معمولاً یک مبدل منبع ولتاژ بوده که بر اساس روش مدولاسیون پهنای پالس کلید زنی می‌شود. باتری‌هایی که بیشتر در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند، باتری‌های اسید ـ سربی هستند. شکل ۷ ساختار کنترلی سیستم ذخیره کننده انرژی و شکل ۸ ساختار دینامیکی شبیه‌سازی‌شده باتری را نشان می‌دهد.




شکل ۷. ساختار کنترلی سیستم ذخیره کننده انرژی



شکل ۸. مدل دینامیکی باتری اسید ـ سربی

بلوک دیاگرام شکل ۹ نیز که کنترل‌کننده‌های افت ولتاژ و فرکانس را در خود جای داده همان کنترل‌کننده جریان مبدل الکترونیک قدرت است.



شکل ۹. کنترل‌کننده جریان مبدل الکترونیک قدرت باتری


در این کنترل‌کننده، ابتدا مقادیر اندازه‌گیری شده توان‌های اکتیو و راکتیو با مقادیر مرجعشان مقایسه شده و سیگنال‌های منتجه آنها پس از عبور از یک فیلتر پایین‌گذر و کنترل‌کننده تناسبی انتگرالی، مقادیر مرجع مؤلفه‌های *dq* جریان را تشکیل می‌دهند.

۷. مدلسازی و پیاده‌سازی ریزشبکه‌های کنترل شده با افت بار

در این بخش مدلسازی یک ریزشبکه نمونه ارائه شده و روش‌های کنترلی مربوطه بر روی آن در نرم‌افزار *DIgSILENT Power Factory* پیاده‌سازی می‌شوند. ریزشبکه مورد مطالعه شامل چهار منبع تولیدی پیل سوختی *(SOFC)*، توربین بادی سرعت ثابت، میکروتوربین و سیستم ذخیره‌ساز انرژی است. از آنجایی که پاسخ گذاری واحدهای میکروتوربین و پیل سوختی کند می‌باشد، بنابراین در این ریزشبکه از یک سیستم ذخیره‌ساز انرژی که توسط یک باتری مدل می‌شود برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا در حالت گذرا استفاده می‌شود. توربین بادی بطور مستقیم و توسط یک ترانسفورماتور افزاینده به شبکه متصل می‌شود و سه واحد تولید دیگر توسط مبدل‌های الکترونیک قدرت که در این مطالعه نقش اینورتر را ایفا می‌کنند و همچنین ترانسفورماتورها به شبکه متصل می‌شوند. با توجه به ویژگی نرم افزار *DIgSILENT* و زبان شبیه‌سازی دینامیکی آن، کنترل‌کننده‌های افت مربوطه باید در مدل دینامیکی منابع تولید توان قرار بگیرند. جهت انجام شبیه سازی در ابتدا پس از جزیره‌سازی تعمدی سیستم توزیع نمونه، فرآیند بارزدایی بر روی آن اجرا می‌گردد که این کار در دو سناریو انجام می‌شود. سناریو شماره ۱ انتقال توان اکتیو و راکتیو از شبکه ولتاژ متوسط به ریزشبکه در نظر گرفته می‌شود و بارزدایی بعد از گذر به حالت جزیره‌ای صورت می‌گیرد. سناریو ۲ انتقال توان اکتیو و راکتیو از ریزشبکه به شبکه ولتاژ متوسط ملاک عمل خواهد بود. یک کنترل کننده طراحی شده که روی اینورتر ذخیره ساز باتری نسب شده به خوبی از عهده پایداری سیستم بعد جزیره شدن بر می آید.

نمودار تک خطی ریزشبکه شبیه سازی شده در شکل ۱۰ نشان داده شده است. این ریزشبکه شامل ۸ شین ۲۰ کیلوولت است که توسط ۷ خط انتقال با امپدانس $۰/۱۶۱+j۰/۱۹\ [\Omega/km]$ به هم متصل شده‌اند. به هر شین ریزشبکه یک بار مصرفی متصل است. یک میکروتوربین به ظرفیت ۲۵۰ *KVA* توسط یک ترانسفورماتور به شین شماره ۴ توان تزریق می‌کند. در شرایط عادی که ریزشبکه به شبکه ولتاژ متوسط متصل است، تنها نیمی از ظرفیت میکروتوربین مورد استفاده قرار گرفته و از باقیمانده ظرفیت آن به‌عنوان رزرو جهت پشتیبانی اولیه و ثانویه فرکانس استفاده می‌شود. یک پیل سوختی به ظرفیت ۱۰۰ *KVA* متصل شده که مشابه میکروتوربین از نصف ظرفیت آن در شرایط عادی استفاده می‌شود. با توجه به پاسخ کند پیل سوختی،


ظرفیت باقیمانده آن تنها در پشتیبانی ثانویه فرکانس استفاده می‌شود. یک توربین بادی سرعت ثابت با ژنراتور القایی به ظرفیت ۱/۵ *MW* به شین شماره ۷ متصل شده که در شرایط عادی ۱ *MW* توان با ضریب توان واحد به شبکه تزریق می‌کند. سیستم ذخیره کننده انرژی از نوع باتری با توان نامی ۲۰۰ *KVA* به شین ۱ متصل شده و در حالت جزیره‌ای به‌عنوان واحد شکل‌دهنده شبکه عمل کرده و ولتاژ و فرکانس مرجع را به واحدهای فرمان بر ارائه می‌دهد. جهت بررسی پایداری ولتاژ و نشان دادن اثربخشی کنترل‌کننده‌های طراحی شده در جهت پایدار کردن ولتاژ بعد از اغتشاشی که منجر به جزیره شدن ریزشبکه می‌شود، دو سناریو در نظر گرفته شده است. در سناریوی اول توان تولیدی ریزشبکه کمتر از بار محلی است و مقدار مشخصی توان از شبکه ولتاژ متوسط وارد ریزشبکه می‌شود. در سناریوی دوم، توان تولیدی ریزشبکه از بار محلی بیشتر بوده و میزانی از این توان برای عرضه به بارهای موجود در شبکه ولتاژ متوسط انتقال داده می‌شود.




شکل ۱۰. نمودار تک‌خطی ریزشبکه شبیه‌سازی شده

۱/۷. سناریوی شماره ۱: انتقال توان اکتیو و راکتیو از شبکه ولتاژ متوسط به ریزشبکه


در این حالت توان‌های اکتیو و راکتیو تولیدی ریزشبکه به‌اندازه‌ای است که ریزشبکه برای برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، توانی به اندازه ۱۰۰ *KW* و ۶۴ *kVAR* از شبکه ولتاژ متوسط دریافت می‌کند. قبل از جزیره شدن ریزشبکه، تمام واحدهای تولید توان در حالت *PQ* عمل می‌کنند. ازآنجایی‌که در لحظه جزیره شدن ریزشبکه یک حالت گذرا ایجاد می‌شود، در این هنگام کنترل‌کننده مرکزی ریزشبکه به واحد شکل‌دهنده شبکه فرمان می‌دهد تا حالت کنترلی خود را تغییر داده و در حالت *VF* عمل کند و ولتاژ و فرکانس مرجع ریزشبکه را به دیگر واحدهایی که در حالت *PQ* یا فرمان‌بر هستند ارائه دهد. نتایج این شبیه‌سازی در ادامه آمده‌اند.




شکل ۱۱. تغییرات فرکانس ریزشبکه در حالت اضافه بار




شکل ۱۲. تغییرات توان راکتیو سیستم ذخیره‌ساز انرژی در حالت اضافه بار



شکل ۱۳. تغییرات توان اکتیو سیستم ذخیره‌ساز انرژی در حالت اضافه بار



شکل ۱۴. تغییرات توان اکتیو میکروتوربین و پیل سوختی در حالت اضافه بار




شکل ۱۵. تغییرات ولتاژ شین‌های ۱ تا ۴ در حالت اضافه بار

با توجه به نتایج ارائه شده در شکل‌های ۱۱تا ۱۵ می‌توان مشاهده نمود که:


- قبل از $t=۲۰sec$ ریزشبکه در حالت دائم قرار دارد و ولتاژ و فرکانس ریزشبکه دارای مقادیر نامی هستند.
- در $t=۲۰sec$ جزیره شدن ریزشبکه اتفاق می‌افتد. در این حالت بار محلی موجود در ریزشبکه بیشتر از توان تولیدی بوده و مطابق شکل ۱۱ فرکانس ریزشبکه در حالت اضافه بار تقریباً به $۴۹/۴ Hz$ افت می‌کند.
- در $t=۴۰sec$ کنترل کنند وارد مدار می شودو عملکرد پایدارسازی را انجام می دهد.

۲٫۷. سناریوی شماره ۲ انتقال توان اکتیو و راکتیو از ریزشبکه به شبکه ولتاژ متوسط


در این سناریو، بار مصرفی ریزشبکه کمتر از میزان توان تولیدی بوده و در شرایط بهره‌برداری عادی، ریزشبکه توانی به اندازه $۵۰ KW$ و $۱۰ kVAR$ به شبکه ولتاژ متوسط تزریق می‌کند. با این فرض، جزیره شدن ریزشبکه در $t=۲۰sec$ اتفاق می‌افتد. نتایج شبیه‌سازی حاصل از این سناریو در شکل‌های زیر آمده است.




شکل ۱۶. تغییرات فرکانس ریزشبکه در حالت کم باری




شکل ۱۷. تغییرات توان راکتیو سیستم ذخیره‌ساز انرژی در حالت کم باری



شکل ۱۸. تغییرات توان اکتیو سیستم ذخیره‌ساز انرژی در حالت کم باری



شکل ۱۹. تغییرات توان اکتیو میکروتوربین و پیل سوختی در حالت کم باری



شکل ۲۰. تغییرات ولتاژ شین‌های ۱ تا ۴ در حالت کم باری

از نتایج به دست آمده در شکل‌های ۱۶ و ۲۰ مشاهده می‌شود که

- قبل از اینکه جزیره شدن ریزشبکه اتفاق رخ دهد، ریزشبکه در حالت دائم کار کرده و به شبکه ولتاژ متوسط توان تزریق می‌کند. همچنین ولتاژ و فرکانس ریزشبکه در مقادیر نامی خود تثبیت شده‌اند.
- جزیره شدن ریزشبکه براثر یک رخداد در $t=۲۰sec$ اتفاق می‌افتد. در این حالت بار محلی ریزشبکه کمتر از توان تولیدی ریزمنابع است و درنتیجه مطابق شکل ۱۶ فرکانس ریزشبکه از مقدار نامی خود منحرف شده و به ۵۰/۱۲ Hz می‌رسد.
- در $t=۴۰sec$ کنترل کنند وارد مدار می شودو عملکرد پایدارسازی را انجام می دهد.

۸. نتیجه گیری

توانمندسازي ریزشبکه‌های AC در شبکه هاي توزیع اجازه می دهد تا توزیع برق و ارائه خدمات پشتیبانی در طول عملیات منظم شبکه، و همچنین در نتیجه خطاها و احتمالات، حالت جزیره را به کار می‌اندازند افزایش کارایی و قابلیت اطمینان سیستم الکتریکی .نفوذ زیاد ژنراتورهای توزیع شده، مرتبط به شبکه است از طریق پردازنده های قدرتمند کنترل شده بر اساس الکترونیک قدرت، همراه با انباشت ذخیره انرژی الکتریکی سیستم ها، فن آوری های ارتباطی و بارهای قابل کنترل افق های جدید برای گسترش موثر برنامه های ریزشبکه باز می شود. این مقاله یک مرور کلی درباره ساختار ریزشبکه و تکنیک های کنترل منابع را بیان می‌کند . نتایج شبیه سازی نشان می¬دهد کنترل کننده طراحی شده که روی اینورتر ذخیره ساز باتری نسب شده به خوبی از عهده پایداری سیستم بعد از جزیره شدن بر می آید.

منابع

/مانی بنی, صادق؛ محمدهادی امینی و بهروز نبی، (۱۳۹۱)، پایداری گذرای ریز شبکه، پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران، کاشان، سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور.
سید محمد محیطی، مهدی بانژاد، و احمد دارابی، (۱۳۹۱) بارزدایی فرکانسی در سیستمهای توزیع جزیره‌ای شده با در نظر گرفتن مدل بار، هفتمین کنفرانس تخصصی حفاظت و کنترل سیستمهای قدرت
قنبرزاده, ابوالفضل؛ سامان سعیدی اصل و نوید تقی زادگان کلانتر، (۱۳۹۲)، تشخیص حالت جزیره ای و تاثیر ریز شبکه بر قابلیت اطمینان توسط شبکه های هوشمند در منابع انرژی تجدیدپذیر باد، پنجمین همایش علمی تخصصی انرژی های تجدید پذیر و پاک و کارآمد، تهران، هم اندیشان انرژی کیمیا
محمدرضا خاکسار، سعید اباذری، (۱۳۹۴) بهبود پایداری گذرای ریزشبکه در حالت جزیره‌ای شدن و پس از آن به کمک ادوات *DFACTS*، ،چهارمین کنفرانس ملی ایده‌های نو مهندسی برق، ۲۰ و ۲۱ آبان، دانشگاه آزاد اصفهان
Ajumder, R. (2013). Some aspects of stability in microgrids. IEEE Transactions on power systems, 28(3), 3243-3252.
Barklund, E., Pogaku, N., Prodanovic, M., Hern, C., and Green, T. C., (2008) “Energy Management in Autonomous Microgrid Using Stability ConstrainedDroop Control of Inverters,” IEEE Trans. on PowerElectronic., 23(5), 2346–2352.
Chen, X., Pei, W., & Tang, X. (2010, October). Transient stability analyses of micro-grids with multiple distributed generations. In Power System Technology (POWERCON), International Conference on, IEEE, 1-8.
Farrokhabadi, König, M., S., Cañizares, C. A., Bhattacharya, K. and Leibfried, T., (2018) "Battery Energy Storage System Models for Microgrid Stability Analysis and Dynamic Simulation," IEEE Transactions on Power Systems, 33(2), 2301-2312.
Ghahderijani, M. M., Barakati, S. M., Tavakoli, S., (2012) “Reliability Evaluation of Stand-Alone Hybrid Microgrid Using Sequential Monte Carlo Simulation,” Second Iranian Conference on Renewable Energy and Distributed Generation.
Gupta, T. D., Kumar, D., & Chaudhary, K. (2017). Modelling and analysis of grid-tied fuel cell system with synchronous reference frame control. In Power, Control & Embedded Systems (ICPCES),IEEE International Conference on, 1-6.
Heqing Huang;Avinash Kumar;Yuzhang Lin (2026), From Islanding Detection to Islanding Identification: A Critical Step Toward Self-Healing Distribution Networks With Grid-Forming Inverter Fleets,IEEE Transactions on Smart Grid, 17(4), 3194 – 3206.
Javeed Bashir;Premalata Jena (2025),Advanced Islanding Detection Scheme Based on Zero Sequence Phase Angle for AC Microgrids, IEEE Transactions on Industry Applications, 61(4), 5797 – 5807.
Serban, I., & Marinescu, C. (2014). Control strategy of three-phase battery energy storage systems for frequency support in microgrids and with uninterrupted supply of local loads. IEEE Transactions on Power Electronics, 29(9), 5010-5020.
Singh, R., & Kirar, M. (2016, December). Transient stability analysis and improvement in microgrid. In Electrical Power and Energy Systems (ICEPES), International Conference on, IEEE, 239-245.
Soni, N., Doolla, S., & Chandorkar, M. C. (2017). Analysis of frequency transients in isolated microgrids. IEEE Transactions on Industry Applications, 53(6), 5940-5951.
Suman M., (2024), A Hybrid Unintentional Islanding Identification Methodology for IIDGs, IEEE Transactions on Industry Applications, 60(6), 8128 – 8136.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

حذف تداخل باند فرکانسی پرکاربرد X و Ku با طراحی صفحه فرکانس‌گزین جدید با المان‌های حلقوی هشت ضلعی

مریم بشیری (نویسنده مسئول)[1]

[1] **استاد گروه برق، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی، میاندوآب، ایران** ***m.bashiri0441@yahoo.com***

چکیده

یک صفحه فرکانس‌گزین جدید *(FSS)* تک‌لایه با ساختاری ساده بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ۱/۶ میلیمتر برای کاربردهای فیلترینگ تک باند پهن‌باند ارائه شده است. ابعاد سلول واحد این طرح ارائه شده اند۱۰×۱۰ میلیمترمربع بوده که شامل یک حلقه هشت‌ضلعی در رویه بالایی و در رویه پایینی سلول دو حلقه هشت‌ضلعی دیگری به صورت تو در تو با شاخه مستطیلی عمودی در وسط حلقه‌ها قرار گرفته است. جنس المان‌ها، از نوع هادی کامل می‌باشد. پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ۶/۹۱ تا ۱۷/۴۱ گیگاهرتز بوده که باندهای فرکانسی پرکاربرد *X* و *Ku* را پوشش می‌دهد. پاسخ فرکانسی پایداری به ازای زوایای مختلف تابش در هر دو پلاریزاسیون *TE* و *TM* بدست آمده که این امر عملکرد دقیق این ساختار را تصدیق می‌کند. کوچکتر بودن ابعاد این ساختار و همچنین سادگی المان‌های هادی و کاربرد المان‌های حلقوی در ساختار سلول نسبت به طرح های پیشنهادی قبلی و تطبیق کامل باند کاری با باندهای فرکانسی پرکاربرد از مزیت‌های صفحه فرکانس‌گزین جدید ارائه شده می‌باشد.

واژه‌هاي كليدي

سلول واحد پایه، صفحه فرکانس‌گزین، المان حلقوی، فیلترینگ

۱. مقدمه

بحث حفاظت الکترومغناطیسی برای حذف و یا به حداقل رساندن اثرات مخرب و زیان بار امواج الکترومغناطیسی بر روی دستگاه های الکترونیکی و همچنین سلامتی بشر نزدیک به یک قرن است که مطرح می باشد. ظهور تکنولوژی های ماهواره ای و مخابرات سیار که این دستگاه های رادیویی و مخابراتی نیز سلامتی بشر را بطور مستقیم و غیرمستقیم تهدید می کنند به این منظور مطالعات و تحقیقات وسیعی در این زمینه انجام شده است. این عوامل باعث شده تا راهکارهایی برای ایزولاسیون سیگنال های تداخلی ارائه شود. نتیجه تلاش ها و تحقیقات انجام شده منجر به طراحی فیلترهایی برای رفع و یا کاهش اثرات تداخل امواج الکترومغناطیسی شده است. با توجه به نوع طراحی فیلترها که در چهار دسته پایین گذر، میان گذر، بالاگذر، میان نگذر می باشند باندهای فرکانسی مشخصی را قطع و یا عبور می دهند. هر چند نتایج و عملکردهای نسبتا مؤثر و مناسبی از فیلترهای ارائه شده به دست آمده ولی مشکلاتی نیز مشاهده شده که باید مورد توجه قرار گیرد. از جمله معایب و مشکلاتی که در عملکرد فیلترها دیده می شود می توان به فیلتری اشاره کرد که برای قطع باند فرکانسی *X* در بازه ۸ تا ۱۲ گیگاهرتز طراحی شده است این نوع فیلترها نمی تواند برای حذف سایر باندهای فرکانسی مثل *K*، *WLAN*,.... مورد استفاده قرار گیرد. اگر یک سیستم مخابراتی داشته باشیم که شرایط کاری متغیری داشته باشد بایستی تمام حالات ممکن پیش بینی شده و برای هر یک از آنها فیلتری جداگانه طراحی و نصب نمود. بدیهی است که این کار باعث افزایش فضای مورد نیاز برای نصب تعداد زیادی از فیلترها و همچنین افزایش هزینه گردیده که از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود. از دیگر مواردی که در طراحی و ساخت فیلترها باید در نظر گرفته شود تطبیق باند کاری آنها با باندهای فرکانسی پرکاربرد مخابراتی می باشد. در این راستا ساختارهای جدیدی به نام صفحات فرکانس گزین معرفی شده است.

صفحات فرکانس‌گزین (*FSS*[۶]) به آرایه‌ای از المان‌های هم‌شکل و هم‌اندازه که در کنار هم بصورت پریودیک قرار گرفته و از خود خاصیت فیلتری نشان می‌دهند[۱]. المان‌های هم‌شکل و هم‌اندازه که این صفحات را تشکیل می‌دهند سلول واحد نامیده می‌شود. المان‌ها در *FSS* به چهار دسته، المان‌های دسته اول به شکل *N* قطبی‌ها[۸]، المان‌های دسته دوم بصورت حلقوی[۹]، المان‌های دسته سوم بصورت مسطح[۷۰] و المان‌های دسته چهارم که ترکیبی از المان‌های دسته اول و دوم و سوم می‌باشند تقسیم‌بندی شده‌اند. مطالعه و بررسی منابع گذشته نشان می‌دهد که المان‌های دسته دوم که همان المان‌های حلقوی می‌باشند کارایی بالایی داشته و اغلب در طراحی صفحات فرکانس‌گزین به کار برده شده‌اند[۲]. در این مقاله نیز در طراحی سلول واحد پایه، این نوع المان مورد استفاده قرار گرفته است. این سطوح به سه حالت ساختار فرکانس گزین تک لایه [۳،۴،۵،۶] و چندلایه [۷،۸] و صفحات با قابلیت تغییرپذیری ساختار[۹،۱۰] تقسیم بندی شده اند. برای افزایش پهنای باند فرکانسی در طراحی صفحات جدید می توان از ساختارهای چند لایه استفاده کرد. با افزایش تعداد لایه ها رزونانس های بیشتری ایجاد شده که منجر به افزایش پهنای باند کاری خواهد شد. با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی و فنی از جمله سادگی ساختار و هزینه آن و همچنین امکانات ساخت، در این مقاله صفحه فرکانس‌گزین تک‌لایه با المان های بسیار ساده مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است. با مطالعه و بررسی مراجع گذشته کاربردهای متعدد و متنوعی برای این صفحات فرکانس‌گزین ارائه شده است. کاربردهای ماهواره ای[۱۱]، آنتن ها با قابلیت جهت‌دهی بیم[۱۲]، جاذب‌ها [۱۳،۱۴] ، رادوم‌ها [۱۵] و کاربردهای حفاظت الکترومغناطیسی [۹] از جمله کاربردهای مهم این صفحات می باشد.


در ارائه این سلول پایه جدید تمام فاکتورهای فنی و اقتصادی، امکانات ساخت و تست و هزینه آنها مورد توجه قرار گرفته است. سلول واحد پیشنهادی بصورت تک‌لایه بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ۱/۶ میلیمتر با ضریب دی الکتریک ٤/٤ و تانژانت تلفاتی ۰/۰۲ قرار گرفته است. ابعاد سلول واحد ۱۰×۱۰ میلیمترمربع می‌باشد. بر روی رویه بالایی یک حلقه هشت‌ضلعی در رویه بالایی و در رویه پایینی سلول دو حلقه هشت ضلعی دیگری به

[6] Frequency Selective Surfaces [7] N Poles [8] Loop Type [9] Plate Type [0]

صورت تو در تو با شاخه مستطیلی عمودی در وسط حلقه ها قرار گرفته است. جنس المان ها، از نوع هادی کامل می باشد. پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ٦/٩١ تا ١٧/٤١ گیگاهرتز بوده که باندهای فرکانسی پرکاربرد *X* و *Ku* را پوشش می‌دهد. پاسخ فرکانسی پایداری به ازای زوایای مختلف تابش در دو پلاریزاسیون *TE* و *TM* حاصل شده است. مباحث زیر به عنوان اهداف اصلی تحقیق در دنباله مقاله ارائه شده است. در بخش دوم به تحلیل کلی و عملکرد سلول واحد پیشنهادی پرداخته شده است. در قسمت سوم توزیع جریان سطحی در فرکانس‌های مختلف رزونانسی و بررسی نقش المان ها در این رزونانس‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. در بخش چهارم برای اثبات عملکرد دقیق و مؤثر طرح ارائه شده آنالیز حساسیت تحت زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TE*و *TM* انجام شده است. نهایتا در قسمت پنجم جمع بندی و نتیجه گیری از تحلیل و مطالعات انجام شده، به عمل آمده است.

۲. تحلیل و طراحی سلول واحد پایه

شکل ۱ نمای سلول پیشنهاد شده را نشان می‌دهد، همانطور که ملاحظه می‌شود ابعاد سلول واحد ۱۰×۱۰ میلیمترمربع می‌باشد که بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ١/٦ میلیمتر با ثابت دی‌الکتریک ٤/٤ و تانژانت تلفات ۰/۰۲ چاپ شده است. بر روی رویه بالایی زیرلایه یک المان حلقوی به شکل هشت‌ضلعی به ضخامت ۰/۳ میلیمتر قرار گرفته است. یک المان‌های حلقوی هشت‌ضلعی دیگری به ترتیب هر یک به ضخامت ۰/۳ و ۰/۵ میلیمتر با شاخه مستطیلی به عرض ۰/۵ میلیمتر در وسط رویه پایینی چاپ شده است.




شکل۱. طرح سلول واحد پایه ارائه شده.

ابعاد این المان‌ها بطور دقیق در شکل ۱ مشخص شده است. بررسی و شبیه‌سازی‌های انجام شده با قرار گرفتن تنها دو حلقه به شکل هشت‌ضلعی در رویه بالایی و زیرین باند فرکانسی مورد نظر به طور دقیق حاصل نشده است که در گام‌های بعدی با اضافه شدن المان حلقوی هشت‌ضلعی دیگر و شاخه مستطیلی به وسط آن در رویه زیرین باند کاری مطلوب به دست آمده است که پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ٦/٩١ تا ١٧/٤١ گیگاهرتز بوده که باندهای فرکانسی پرکاربرد *X* و *Ku* را پوشش می‌دهد.

این ساختار با نرم افزار شبیه سازی فرکانس بالا (HFSS)[7] تحلیل و بررسی شده است. پارامترهای S بدلیل سادگی اندازه‌گیری به عنوان ابزار تحلیلی مناسب در طراحی صفحات فرکانس بالا مورد استفاده قرار گرفته است. برای اندازه‌گیری پارامترهای S نیازی به اتصال کوتاه و اتصال باز در مدارات نیست در صورتی که برای اندازه‌گیری سایر پارامترها در فرکانس‌های بالاتر نیاز به اتصال کوتاه و مدار باز می‌باشد. ایجاد اتصال کوتاه و مدار باز در فرکانس‌های بالا مشکل بوده و از این لحاظ فرآیند اندازه‌گیری پارامترهای S تا حد زیادی ساده‌تر خواهد بود. پارامترهای S در قالب ماتریس پراکندگی شامل چهار مؤلفه اصلی *S11* , *S12* , *S21* , *S22* می باشند. هریک از پارامترهای S بیانگر ارتباط بین امواج انتقال یافته و منعکس شده یک شبکه دو پورتی در یک خط انتقال می‌باشد. *S11* بخشی از موج تابشی است که پس از برخورد به صفحه، منعکس شده و به پورت ورودی برمی‌گردد. *S21* قسمتی از سیگنال ورودی است که پس از تابش به صفحه از آن عبور کرده و به پورت خروجی می‌رسد. اگر از پورت ۲ سیگنالی عبور داده شود همین مراحل برای آن تکرار شده، در اینصورت *S22* سیگنال برگشتی و *S21* سیگنال عبوری خواهد بود. پارامترهای S رفتار فرکانسی این صفحات را نشان می‌دهد. در منحنی *S21* ، فرکانس‌هایی که زیر خط ۱۰ دسی بل هستند جزو فرکانس‌های باند قطع و بقیه فرکانس‌ها جزو باند عبور می‌باشند. با مشاهده نتایج در شکل۳ می‌توان بیان کرد که تنها دو رزونانس در فرکانس‌های ۷/۱۱ و ۱۶/۲۱گیگاهرتز ایجاد شده است . پهنای باند فرکانسی از ۶/۹۱ تا ۱۷/۴۱ گیگاهرتز بدست آمده است که بطور کامل باند کاری *X* و *Ku* پوشش داده شده است.

۳. تحلیل توزیع جریان سطحی

برای بررسی و تحلیل دقیق‌تر عملکرد *FSS*، توزیع جریان سطحی این ساختار، مورد مطالعه قرار گرفته است. در شکل۳، نمودار توزیع جریان سطحی در فرکانس‌های رزونانس ۷/۱۱ ، ۱۶/۲۱ گیگاهرتز نشان داده شده است، رنگ قرمز و رنگ آبی تیره در میله رنگی به ترتیب نمایانگر توزیع جریان قوی و ضعیف‌تر بر روی سلول واحد *FSS* می‌باشند، از نمودارهای شکل ۲ ملاحظه می‌شود که در فرکانس ۷/۱۱ و ۱۶/۲۱ گیگاهرتز شارش بیشتر جریان بر روی المان‌های حلقوی رویه بالایی و رویه پایینی می‌باشد.




شکل۲. نمودارهای توزیع جریان در دو فرکانس رزونانسی.

[7] High Frequency Structure Simulation


در مراحل طراحی سلول واحد ملاحظه می‌شود که حلقه‌های دایره‌ای رویه پایین و بالا بیشترین عامل تحریک این رزونانس‌ها می‌باشند.

۴. بررسی پایداری پاسخ فرکانسی در برابر تغییرات زاویه تابش و پلاریزاسیون

با توجه به اینکه امواج مختلفی با زوایای تابش و پلاریزاسیون‌های متفاوت به یک صفحه فرکانس‌گزین تابیده می‌شوند، تحلیل حساسیت برای بررسی عملکرد فیلترینگ و پاسخ فرکانسی پایدار در برابر تغییرات زوایای تابش و پلاریزاسیون انجام می‌پذیرد.



شکل۳. منحنی های S21 برای زوایای مختلف تابش پلاریزاسیون TE.



شکل۴. منحنی های S21 برای زوایای مختلف تابش پلاریزاسیون TM.

در این قسمت عملکرد این ساختار ارائه شده به ازای زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TE* , *TM* مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، از شکل۳ و ٤ ملاحظه می‌شود که پاسخ پایداری برای زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TE* , *TM* بدست آمده است. زوایای تابش از ۰ تا ٤٥ درجه با استپ ۱۵ تحلیل شده است، هرچند که برای زوایای ۳۰ و ٤٥ درجه تغییرات بسیار ناچیزی در فرکانس رزونانس ۱٦/۲۱ گیگاهرتز مشاهده می‌شود ولی باند فرکانسی قطع، تحت تأثیر قرار نگرفته، ثابت و پایدار مانده است. پاسخ فرکانسی این ساختار، عملکرد قابل قبول طرح ارائه شده را نشان می‌دهد.

۵. نتیجه‌گیری

یک طرح تک‌لایه با المان‌های حلقوی هشت‌ضلعی در این مقاله ارائه شده است، ابعاد ساختار پیشنهاد شده در مقایسه با سایر طرح‌های ارائه شده قبلی کوچک‌تر بوده و پهنای باند قابل قبولی با این ساختار بدست آمده است. ابعاد سلول واحد ۱۰×۱۰ میلیمترمربع می‌باشد. بر روی رویه بالایی یک حلقه هشت‌ضلعی و در رویه پایینی سلول دو حلقه هشت‌ضلعی دیگری به صورت تو در تو با شاخه مستطیلی عمودی در وسط حلقه‌ها قرار گرفته است. جنس المان‌ها، از نوع هادی کامل می‌باشد. با انتخاب دقیق ابعاد عناصر هادی و موقعیت قرارگیری آنها بطور صحیح یک باند فرکانسی که باند کاری *X* و *Ku* را پوشش داده، ایجاد می شود. این صفحه ارائه شده دارای پاسخ فرکانسی پایداری در برابر تغییرات زوایای تابش برای هر دو پلاریزاسیون *TM*و *TE* می‌باشد. طرح جدید دارای باند کاری مطلوب و از لحاظ اندازه کوچکتر و بسیار ساده‌تر از طرح‌های مشابه ساخته شده قبلی بوده که انتخاب خوبی برای کاربردهای فیلترینگ در سیستم‌های مخابراتی خواهد بود.

منابع

B. A. Munk, “Frequency Selective Surfaces: Theory and Design”, New York: Wiley Interscience, 2002.

G. Bharti, K. R. Jha, and G. Singh, “A synthesis technique of single square loop frequency selective surface at terahertz frequency,” Optik, vol. 125, no. 21, pp. 6428–6435, 2014.

M. Nauman, R. Saleem, A. K. Rashid, and M. F. Shafique, “A Miniaturized Flexible Frequency Selective Surface for X-Band Applications,” IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, vol. 58, no. 2, pp. 419–428, 2016.

D. Ferreira, T. R. Fernandes, I. Cuiñas, and R. F. Caldeirinha, “Dual-band single-layer quarter ring frequency selective surface for Wi-Fi applications,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 10, no. 4, pp. 435–441, 2016.

M. Bashiri, C. Ghobadi, J. Nourinia, and M. Majidzadeh, “An explicit single-layer frequency selective surface design with wide stop band frequency response,” International Journal of Microwave and Wireless Technologies, vol. 10, no. 7, pp. 819–825, 2018.

M. Bashiri, C. Ghobadi, J. Nourinia, and M. Majidzadeh, “WiMAX, WLAN, and X-Band Filtering Mechanism: Simple-Structured Triple-Band Frequency Selective Surface,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 3245–3248, 2017.

S. Ghosh, K. V. Srivastava, and S. Bhattacharyya, “Design, characterisation and fabrication of a broadband polarisation-insensitive multi-layer circuit analogue absorber,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 10, no. 8, pp. 850–855, 2016.
G. Xu, S. V. Hum, and G. V. Eleftheriades, “A Technique for Designing Multilayer Multistopband Frequency Selective Surfaces,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 66, no. 2, pp. 780–789, 2018.

M. Majidzadeh, C. Ghobadi, and J. Nourinia, “Novel single layer reconfigurable frequency selective surface with UWB and multi-band modes of operation,” AEU - International Journal of Electronics and Communications, vol. 70, no. 2, pp. 151–161, 2016.

A. Ebrahimi, Z. Shen, W. Withayachumnankul, S. F. Al-Sarawi, and D. Abbott, “Varactor-Tunable Second-Order Bandpass Frequency-Selective Surface With Embedded Bias Network,” IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 64, no. 5, pp. 1672–1680, 2016.

X. Sheng, J. Ge, K. Han and X. Zhu, "Transmissive/Reflective Frequency Selective Surface for Satellite Applications," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 17, no. 7, pp. 1136-1140, July 2018.

L. Han, G. Cheng, G. Han, R. Ma, and W. Zhang, “Electronically Beam-Steering Antenna With Active Frequency-Selective Surface,” IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 18, no. 1, pp. 108–112, 2019.

M. Bakir, F. Dincer, K. Delihacioglu, M. Karaaslan, and C. Sabah, “U-shaped frequency selective surfaces for single- and dual-band applications together with absorber and sensor configurations,” IET Microwaves, Antennas & Propagation, vol. 10, no. 3, pp. 293–300, 2016.

K. Zhang, W. Jiang and S. Gong, "Design Bandpass Frequency Selective Surface Absorber Using LC Resonators," in IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, vol. 16, pp. 2586-2589, 2017.

H. Zhu, J. Huang, N. Yuan and B. Yi, "Tunable frequency selective radome with broadband absorbing properties," 2017 Progress In Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS), St. Petersburg, 2017, pp. 2478-2482.

Wang, M., Xiang, Z., Li, Y., Xu, B., & Yang, L. (2024). A Quad-Band Highly Selective Frequency Selective Surface with Ultra-Wideband Rejection. Micromachines, 15(1), 126.

Aziz, R. S., Koziel, S., Leifsson, L., & Szczepanski, S. (2023). Novel versatile topologies and design optimization of wide-bandstop frequency selective surfaces for X-band, Ku-band and millimeter-wave applications. Scientific Reports, 13(1), 1952.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مواد آنتروپی‌بالا: مروری بر ویژگی‌ها، کاربردهای انرژی و الکترونیک و چشم‌اندازهای پژوهشی

علی استاد اکبریان آذر[۱]، حمید خرسند[۲](نویسنده مسئول)

[۱] **دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران** ***ostadazarali@gmail.com***

[۲] **دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران** ***hkhorsand@kntu.ac.ir***

چکیده

مواد آنتروپی‌بالا به دلیل آنکه خواص آن‌ها را می‌توان از طریق انتخاب عناصر مشخص و تغییر استوکیومتری به‌سادگی تنظیم کرد، برای طیف گسترده‌ای از کاربردها نویدبخش هستند. در این گزارش، پتانسیل نوظهور مواد آنتروپی‌بالا را در کاربردهای انرژی و الکترونیک برجسته می‌شود. تأکید ویژه‌ای بر سرامیک‌های یونی و کووالانسی دارد که از سال ۲۰۱۵ تاکنون تنها به‌صورت پودر سنتز و گزارش شده‌اند. اگرچه شناسایی فرصت‌های کاربردی این مواد هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، چند مطالعه موردی بررسی شده است که در آن‌ها استفاده از مواد آنتروپی‌بالا به بهبود خواص مواد و عملکرد دستگاه‌ها منجر شده است. همچنین، ویژگی‌های این مواد را با خواص متناظر آن‌ها مرتبط ساخته و موضوعات و پدیده‌های مهمی را برای پژوهش‌های آینده شناسایی کرده است. افزون بر این، مروری بر ویژگی‌های ذاتی این مواد، از جمله اثر کوکتل، اعوجاج شبکه بلوری و آزادی ترکیبی، همراه با فهرستی از ویژگی‌های کلی آن‌ها ارائه شده و ارتباط این ویژگی‌ها با تغییرات در مشخصه‌های مواد تبیین می‌شود.

واژه‌هاي كليدي

مواد آنتزوپی بالا، سرامیک‌های آنتروپی بالا، خواص الکترونی، خواص شیمیایی، عیوب، اثر کوکتل

۱. مقدمه

با ادامه پیشرفت فناوری و تخصصی‌تر شدن کاربردها، تقاضا برای موادی با عملکردها و خواص جدید که بتوانند الزامات ویژه هر کاربرد را برآورده سازند، به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافته است. یکی از راهبردهای پیشنهادی برای پاسخگویی به این نیاز، افزایش پیچیدگی شیمیایی مواد فراتر از سطح کنونی دانش و فناوری است؛ رویکردی که به ظهور رده‌ای جدید از مواد منجر شده است.

این مواد که با عنوان مواد آنتروپی‌بالا[2] شناخته می‌شوند، از تعداد زیادی عنصر مختلف تشکیل شده‌اند که همگی در یک ساختار بلوری تک‌فاز جای گرفته‌اند. این ویژگی، فضای بسیار گسترده‌ای از پارامترهای شیمیایی را در اختیار قرار می‌دهد که عملاً شامل تعداد نامحدودی از ترکیب‌های عنصری است. چنین انعطاف‌پذیری بالایی امکان طراحی ترکیبات متناسب با نیازهای مشخص و تنظیم هدفمند خواص آن‌ها را برای کاربردهای موردنظر فراهم می‌سازد و در نتیجه، کیفیت و کارایی مواد را به شیوه‌ای پایدار ارتقا می‌دهد. برای مثال، می‌توان با کاهش غلظت عناصر کمیاب یا سمی، یا حتی جایگزینی کامل آن‌ها با عناصر فراوان‌تر و غیرسمی، به توسعه موادی پایدارتر و سازگارتر با محیط زیست دست یافت.

نخستین گزارش‌ها درباره مواد چندعنصری، به‌طور مشخص آلیاژهای آنتروپی‌بالا، در سال ۲۰۰۴ منتشر شدند *[۴]*. این رویکرد بعدها به سرامیک‌های آنتروپی‌بالا[3] نیز گسترش یافت و نخستین نمونه‌های آن‌ها که به‌صورت پودر گزارش شدند، اکسیدهای آنتروپی‌بالا[4] بودند که در سال ۲۰۱۵ معرفی شدند *[۳]*. از آن زمان تاکنون، مواد متعدد دیگری نیز شناسایی شده‌اند و اصطلاح مواد آنتروپی‌بالا برای توصیف جامع‌تر این رده جدید از جامدات معدنی معرفی شده است *[۴و۵]*.

در مواد آنتروپی‌بالا، تغییر انرژی آزاد گیبس ناشی از اختلاط عناصر مختلف از تغییرات آنتالپی اختلاط، که بیانگر انرژی لازم برای اختلاط عناصر در یک ساختار تک‌فاز است و آنتروپی اختلاط ناشی می‌شود و از رابطه $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ پیروی می‌کند. در برخی موارد، جمله $T\Delta S$ می‌تواند ΔH را جبران کرده و در نتیجه مقدار ΔG را منفی‌تر سازد. برهم‌کنش ظریف میان ΔH (که معمولاً مثبت است) و $T\Delta S$ (که معمولاً منفی است) می‌تواند به پدیده‌ای موسوم به «پایدارسازی آنتروپی» منجر شود؛ پدیده‌ای که در آن، ساختار تک‌فاز در دماهای بالاتر پایدارتر و غالب می‌شود، در حالی که در دماهای پایین‌تر، ماده‌ای چندفازی غالب خواهد بود *[۶]*.

پایدارسازی آنتروپی تنها زمانی رخ می‌دهد که آنتروپی به عامل غالب در چشم‌انداز ترمودینامیکی تبدیل شده و رفتار ساختاری و تحولات فازی را کنترل کند. افزون بر این، سایر مؤلفه‌های آنتروپی نیز می‌توانند در پایدارسازی برخی فازها نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کنند. همچنین باید توجه داشت که جبران کامل ΔH توسط سهم آنتروپی، الزاماً به تشکیل یک ماده تک‌فاز منجر نمی‌شود؛ زیرا کمینه‌های موضعی در چشم‌انداز انرژی می‌توانند از ورود برخی عناصر به ساختار جلوگیری کنند (در چنین شرایطی، گاهی فازهای چندجزئی تشکیل می‌شوند که تنها بخشی از عناصر را در بر می‌گیرند، نه همه آن‌ها). علاوه بر این، برخی مواد غیرآنتروپی‌بالا که از نظر ترمودینامیکی ناپایدار هستند ــ برای مثال $Bi_2Ti_2O_7$ که در نمودار فازی Bi_2O_3–TiO_2 ناپایدار است ــ می‌توانند از طریق افزایش آنتروپی به گونه‌ای پایدار تبدیل شوند *[۷]*. شرح و تحلیل جامع‌تر اثر آنتروپی بر ترمودینامیک و پایداری فازی را می‌توان در منابع دیگر یافت *[۱۰و۸]*.

چندین مطالعه پیشنهاد کرده‌اند که اصطلاح «آنتروپی‌بالا» برای موادی به‌کار می‌رود که آنتروپی پیکربندی آن‌ها از یک مقدار آستانه مشخص (بیش از $1/5R$، که در آن R ثابت گازهای ایده‌آل است) فراتر باشد، حتی اگر این مواد الزاماً پدیده پایدارسازی آنتروپی را از خود نشان ندهند. ما نیز به‌کارگیری این اصطلاح را توصیه می‌کنیم، زیرا از بروز ابهام‌های غیرضروری جلوگیری کرده و تمایزی روشن میان مواد آنتروپی‌بالا و آلیاژهای متداول یا مواد چندجزئی که ممکن است از آنتروپی پیکربندی بالایی برخوردار نباشند، ایجاد می‌کند. منطق این پیشنهاد در اطلاعات تکمیلی تشریح شده

[2] High-Entropy Materials; HEMs
[3] High-Entropy Ceramics; HECs
[4] High-Entropy Oxides; HEOs

است؛ همچنین، مروری مختصر بر رویکردهای موجود در نام‌گذاری این مواد و توضیحی درباره تأثیر انواع مختلف آنتروپی نیز در آن ارائه شده است.

برای محاسبه آنتروپی کل یک جامد، علاوه بر آنتروپی پیکربندی، باید سهم سایر مؤلفه‌های آنتروپی، از جمله آنتروپی ارتعاشی، آنتروپی الکترونی و آنتروپی مغناطیسی نیز در نظر گرفته شود. با استفاده از روش‌های نخستین‌اصول وابسته به دمای محدود [5]، نشان داده شده است که اگرچه آنتروپی ارتعاشی می‌تواند اثر قابل‌توجهی داشته باشد، مقدار مطلق آن به‌تنهایی همواره تعیین‌کننده پایداری نسبی فازها نیست [۱۱]. در واقع، آنچه اهمیت دارد، اختلاف آنتروپی میان فازهای مختلف است. برای برخی آلیاژهای آنتروپی‌بالا، این اختلاف در دماهای نزدیک به ۲۵ درجه سانتی‌گراد در محدوده قرار دارد که اهمیت آن را در تعیین پایداری این آلیاژها نشان می‌دهد. مطالعات بیشتری نیز مواردی را گزارش کرده‌اند که در آن‌ها آنتروپی با افزایش تعداد یا تنوع عناصر کاهش می‌یابد؛ موضوعی که پیش‌بینی نقش آن در پایداری فازها را دشوار می‌سازد [۱۲] (شکل تکمیلی ۱). شایان ذکر است که این محاسبات صرفاً بر آلیاژهای آنتروپی‌بالا متمرکز بوده‌اند. با توجه به تفاوت‌های اساسی میان آلیاژها و سرامیک‌ها از نظر نوع پیوندهای شیمیایی، خواص فیزیکی و مکانیکی مرتبط، و ساختار کلی، تعمیم نتایج حاصل از ترکیبات فلزی به ترکیبات یونی با چالش‌های قابل‌توجهی همراه است. با وجود این، با در نظر گرفتن نتایج این مطالعات، همچنان می‌توان آنتروپی پیکربندی) را هنگام افزودن عناصر بیشتر، مؤلفه اصلی آنتروپی دانست، هرچند اهمیت سایر انواع آنتروپی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ازاین‌رو، آنتروپی ارتعاشی را نباید در سامانه‌های سرامیکی نادیده گرفت.

خواص مواد آنتروپی‌بالا را می‌توان از طریق انتخاب عناصر و تنظیم ترکیب شیمیایی آن‌ها کنترل و مهندسی کرد. مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در نتیجه آنتروپی پیکربندی بالا ایجاد می‌شوند، شامل اثر کوکتل [6]، اعوجاج‌های (موضعی) شبکه بلوری، چگالی بالای عیوب و افزایش پایداری ساختار بلوری هستند. علاوه بر این، هنگام جست‌وجوی ماده‌ای مناسب برای یک کاربرد مشخص، پیشنهاد می‌کنیم که تنها به ساختارهای تک‌فاز محدود نشوید، بلکه ساختارهای چندفازی را نیز که ممکن است الزامات موردنظر را برآورده کنند، مدنظر قرار دهید. این رویکرد، فرصت‌های تقریباً نامحدودی را برای مهندسی و تنظیم خواص مواد متناسب با کاربردهای خاص فراهم می‌آورد و به همین دلیل، مواد آنتروپی‌بالا را به گزینه‌ای بسیار جذاب برای حوزه‌هایی همچون انرژی و الکترونیک تبدیل کرده است. امروزه، پژوهش‌های کاربردمحور درباره مواد آنتروپی‌بالا به‌عنوان مواد کارکردی عمدتاً بر بررسی خواصی متمرکز هستند که از ویژگی‌های منحصربه‌فرد مفهوم طراحی آنتروپی‌بالا ناشی می‌شوند؛ زیرا همان‌گونه که پیش‌تر بیان شد، پایدارسازی آنتروپی تنها تحت شرایط انرژی ویژه رخ می‌دهد و اثبات تجربی آن نیز در بسیاری از موارد دشوار است [۸].

مفهوم آنتروپی‌بالا را می‌توان برای هر ماده‌ای به‌کار گرفت که همبستگی قوی میان ساختار بلوری و خواص آن وجود داشته باشد؛ ویژگی‌ای که در مورد اغلب ترکیبات مورد استفاده در ذخیره‌سازی و تبدیل الکتروشیمیایی انرژی، الکترونیک، اپتیک و همچنین بسیاری از مواد مورد استفاده در سایر حوزه‌ها صدق می‌کند. توانایی جایگزینی عناصر مختلف و تنظیم استوکیومتری ماده، این امکان را فراهم می‌کند که غلظت عناصر سمی یا کمیاب کاهش یابد، یا حتی این عناصر جایگزین شوند، در حالی که خواص مطلوب ماده همچنان حفظ شود. عامل دیگری که تنوع و پیچیدگی مواد آنتروپی‌بالا را افزایش می‌دهد، قابلیت جای‌دهی عناصر در محیط‌های ساختاری است که این عناصر در شرایط معمول تمایلی به اشغال آن‌ها ندارند (شکل ۱). با این حال، باید توجه داشت که تغییر ترکیب شیمیایی مواد همواره به حفظ یا بهبود ویژگی‌های آن‌ها منجر نمی‌شود؛ ازاین‌رو، مزایا و چالش‌های ساختارهای آنتروپی‌بالا باید با دقت مورد ارزیابی و بررسی قرار گیرند.

به‌طور معمول، عملکرد مواد را می‌توان از طریق یک رویکرد نظام‌مند مبتنی بر تغییر استوکیومتری یا ترکیب شیمیایی بهبود بخشید. این بهبود عملکرد در تنظیم و بهینه‌سازی خواصی نظیر سختی پوشش‌ها [۱۳]، رسانندگی گرمایی [۱٤]، چگالی ذخیره‌سازی انرژی [۱۵] و رسانندگی یونی [۱٦]، تنها به‌عنوان چند نمونه، به اثبات رسیده است. اگرچه به دلیل تعداد بسیار زیاد ترکیب‌های عنصریِ ممکن، این رویکرد مستلزم انجام آزمایش‌های فراوان

[5] finite-temperature ab initio methods [6] cocktail effect

است، مدل‌سازی نظری و روش‌های غربالگری پرظرفیت می‌توانند با محدود کردن تعداد مواد موردنیاز برای آزمایش، روند پژوهش و توسعه مواد آنتروپی‌بالا را تسریع کنند. ورود مفهوم آنتروپی‌بالا به طراحی مواد، به توسعه رویکردهای نوآورانه‌ای برای ساخت ترکیبات معدنی پیشرفته و ترکیبات هیبریدی آلی-معدنی [۱۷] منجر شده است. این رویکردها امکان سفارشی‌سازی ساختار و عملکرد مواد را فراهم کرده و دستیابی به خواصی را ممکن ساخته‌اند که پیش از این دست‌یافتنی نبودند.

در این گزارش، استدلال می‌شود که مواد آنتروپی‌بالا از ظرفیت بسیار بالایی برای کاربرد در حوزه‌هایی نظیر ذخیره‌سازی انرژی، تبدیل انرژی و الکترونیک برخوردار هستند (جدول ۱). در این گزارش، تمرکز اصلی بر مواد یونی امیدبخش، شامل اکسیدها، سولفیدها، کاربیدها، نیتریدها، فلوئوریدها و چارچوب‌های فلزی-آلی است. در چندین مطالعه موردیِ[7]، تغییرات خواص ناشی از مفهوم آنتروپی‌بالا را با عملکرد دستگاه‌ها و ویژگی‌های ذاتی مواد مرتبط می‌سازیم. همچنین، مروری بر کاربردهای امیدبخش مواد آنتروپی‌بالا در حوزه‌های الکترونیک و انرژی ارائه می‌کنیم.

۲- کاربردهای ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی

۲-۱- مواد کاتدی و آندی برای ذخیره‌سازی الکتروشیمیایی انرژی

بهبود سامانه‌های ذخیره‌سازی الکتروشیمیایی انرژی، یکی از ارکان اساسی گذار جهانی به سوی آینده‌ای سبزتر و پایدارتر به شمار می‌رود. به‌ویژه، افزایش تقاضا برای نسل جدید باتری‌ها با چگالی انرژی و چگالی توان بالاتر، همراه با استفاده از حامل‌های بار متحرک جایگزین (مانند Na^+)، پژوهش‌ها را به سمت توسعه و بررسی مواد جایگزین سوق داده است.

انرژی ذخیره‌شده در باتری‌ها به‌شدت به مواد فعال مورد استفاده در کاتد و آند وابسته است. در بسیاری از سامانه‌های باتری، ماده کاتدی عامل محدودکننده اصلی در بهبود عملکرد باتری محسوب می‌شود؛ زیرا واکنش‌های اکسایش-کاهش (ردوکس) در پتانسیل‌های بالا معمولاً موجب آغاز واکنش‌های جانبی نامطلوب می‌شوند. برای غلبه بر این محدودیت، مواد لایه‌ای چندجزئی ــ هرچند هنوز در محدوده مواد آنتروپی‌بالا قرار نمی‌گیرند ــ خواص مطلوبی از خود نشان داده‌اند. از مهم‌ترین این مواد می‌توان به اکسیدهای لایه‌ای، مانند $Li(Ni_{1-x-y}Co_xMn_y)O_2$، اشاره کرد که معمولاً با نام‌های *NCM* یا *NMC* شناخته می‌شوند و به‌عنوان مواد کاتدی با ظرفیت بالا توجه فراوانی را به خود جلب کرده‌اند. این مواد از لایه‌های اکسید فلزی تشکیل شده‌اند که یون‌های لیتیوم (یا سایر یون‌ها) در میان آن‌ها درج شده‌اند. این آرایش ساختاری، فرایندهای درج و استخراج یون‌ها را در طول چرخه‌های شارژ و دشارژ تسهیل می‌کند؛ ازاین‌رو، مواد *NCM* در مقایسه با بسیاری از مواد فعال ردوکسی دیگر، عملکرد چرخه‌ای[8] بهتری از خود نشان می‌دهند.

افزودن عناصر بیشتر به اکسیدهای لایه‌ای و در نتیجه نزدیک شدن یا ورود به محدوده آنتروپی‌بالا، می‌تواند موجب پایدارسازی ساختار شده و آثار مثبتی بر خواص الکتروشیمیایی داشته باشد [۱۸–۲۲]. برای مثال، اکسید لایه‌ای $Na_{0.62}Mn_{0.67}Ni_{0.23}Cu_{0.05}Mg_{0.09-2y}Ti_yO_2$ امکان شارژ و دشارژ پایدار را با نرخ $10C$ و برای بیش از ۲۰۰۰ چرخه فراهم کرده است [۲۱]. همچنین، با افزایش تعداد عناصر واردشده به ساختار و در نتیجه افزایش آنتروپی پیکربندی، ظرفیت ویژه این مواد از حدود $30\ mAh\ g^{-1}$ پس از ۵۰۰ چرخه در چگالی جریان $120\ mA\ g^{-1}$ برای ترکیب $Na_{0.62}Mn_{0.67}Ni_{0.37}O_2$ (آنتروپی پایین) به حدود $100\ mAh\ g^{-1}$ برای ترکیب $Na_{0.62}Mn_{0.67}Ni_{0.23}Cu_{0.05}Mg_{0.09-2y}Ti_yO_2$ (آنتروپی متوسط) افزایش یافته است. علاوه بر این، ولتاژ متوسط درج یون سدیم ــ که در ولتاژ سلول کامل منعکس می‌شود ــ در مقایسه با ماده با آنتروپی پایین بیشتر بوده است. این افزایش به یونی‌تر شدن پیوندهای فلز واسطه-اکسیژن ($TM–O$) نسبت داده می‌شود و در نهایت به افزایش چگالی انرژی (حدود ۳۶۵ در برابر $340\ Wh\ kg^{-1}$) منجر شده است [۲۲]. با

[7] Metal–Organic Frameworks; MOFs


[8] (Cycling Performance)

این حال، برای روشن شدن دقیق برهم‌کنش میان نظم دوربرد و بی‌نظمی شیمیایی موضعی[7] و همچنین درک نحوه تأثیر شرایط ساختاری بر خواص الکتروشیمیایی، انجام مطالعات جامع در مقیاس اتمی ضروری است. این مطالعات از آن جهت اهمیت ویژه‌ای دارند که دوپینگ با تعداد زیادی عنصر مختلف، حتی در شرایطی که آنتروپی پیکربندی همچنان به‌طور قابل‌توجهی کمتر از $1/5R$ باقی می‌ماند، می‌تواند با کاهش کرنش حجمی در کاتدهای غنی از نیکل به حدود ۰/۳% در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ، پایداری چرخه‌ای را بهبود بخشد [۱۹].

اگرچه سایر مواد الکترودی، مانند مواد تبدیلی[8] یا مواد درجی ــ که به‌ترتیب در طی واکنش اکسایش-کاهش، ساختار خود را به‌طور کامل دگرگون می‌کنند یا یون‌ها را در یک ساختار غیرلایه‌ای جای می‌دهند ــ ممکن است ظرفیت ویژه بالاتری ارائه دهند، اما معمولاً بیشتر در معرض تخریب ساختاری در طول زمان قرار دارند و/یا از سینتیک واکنش ضعیف رنج می‌برند؛ عواملی که در نهایت عملکرد آن‌ها را محدود می‌کنند. اکسیدها، سولفیدها و فلوئوریدهای آنتروپی‌بالا به‌عنوان مواد الکترودی تبدیلی با عملکرد بالا، توجه زیادی را به خود جلب کرده‌اند. برای نمونه، $(FeMnNiCoCr)S_2$ ظرفیت ویژه‌ای در حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰$mAh\ g^{-1}$ از خود نشان داده است که در مقایسه با CoS_2 و سولفید با آنتروپی متوسط $(FeMnNiCo)S_2$ افزایش یافته است [۲۳-۲۹]. این بهبود تا حدی به واکنش‌های ردوکس مطلوب و تشکیل یک ماتریس پایدارکننده نسبت داده می‌شود [۳۰و۲۶]. به‌طور مشابه، $(CoCuMgNiZn)O$ نیز در مقایسه با آندهای اکسید فلزی متداول، پایداری چرخه‌ای بیشتری از خود نشان می‌دهد که با حفظ بهتر ظرفیت همراه است. در یک باتری تبدیلی متداول، ماده فعال در طی هر دو فرایند شارژ و دشارژ دستخوش دگرگونی‌های ساختاری پیچیده‌ای می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در هر چرخه، ساختار بلوری باید به‌طور کامل بازسازی شود. علاوه بر این، رسانایی الکتریکی پایین اکسیدهای فلزی، انتقال الکترون و یون را درون ماده محدود کرده و در نتیجه، سینتیک واکنش را کند می‌کند. در مقابل، $(CoCuMgNiZn)O$ به‌طور کامل به فلزات و Li_2O تبدیل نمی‌شود. در عوض، برخی عناصر، به‌ویژه Mg، موقعیت خود را در ساختار اولیه حفظ کرده و یک ماتریس MgO با ساختار بلوری نمک‌سنگی تشکیل می‌دهند. این ماتریس، بازگشت مجدد گونه‌های فلزی به ساختار را در طی دِلیتیاسیون تسهیل می‌کند و در نتیجه، پایداری ماده را در طول چرخه‌های شارژ و دشارژ افزایش داده و تخریب ناشی از تنش و کرنش مرتبط با واکنش‌های تبدیلی متداول را کاهش می‌دهد (شکل۲). علاوه بر این، برهم‌کنش‌های پیچیده‌ای (اثر کوکتل) میان عناصر تشکیل‌دهنده ایجاد می‌شود. در طی فرایند تبدیل، Co، Ni و Cu با یکدیگر آلیاژ تشکیل می‌دهند، در حالی که Zn به واکنش خود با Li ادامه می‌دهد. هم‌زمان، Mg به‌صورت یک ماتریس MgO با ساختار نمک‌سنگی باقی می‌ماند که شامل درون‌گیرهایی از گونه‌های $LixO$ است. در مرحله دِلیتیاسیون، آلیاژ $CoNiCu$ به‌طور کامل به اکسیدهای فلزی اولیه بازنمی‌گردد؛ بلکه Co و Zn دوباره در ماتریس MgO با ساختار نمک‌سنگی ادغام شده و شبکه‌ای با ترکیب $(Co_{0.5}MgZn)O$ تشکیل می‌دهند. در همین حال، آلیاژ $Co_{0.5}NiCu$ یک شبکه سه‌بعدی ایجاد می‌کند که در سراسر ذره تشکیل‌دهنده ماده گسترش می‌یابد. این آلیاژ رسانا، در کنار ماتریس پایدارکننده، انتقال الکترون را درون ماده به‌طور چشمگیری بهبود می‌بخشد و توضیح می‌دهد که چرا حذف برخی عناصر، مانند Co، به ازکارافتادن ماده فعال منجر می‌شود. این نتایج، نقش اساسی ترکیب عناصر و برهم‌کنش میان آن‌ها را در بهبود پایداری چرخه‌ای و سینتیک واکنش در اکسیدهای آنتروپی‌بالا ($HEOs$) نشان می‌دهد. عملکرد اکسید آنتروپی‌بالای $(CoCuMgNiZn)O$، که شامل هر پنج عنصر است، همچنین با تمامی ترکیب‌های ممکن از نمونه‌های با آنتروپی متوسط آن مقایسه شده است؛ نمونه‌هایی که از همان چهار عنصر تشکیل شده‌اند، اما در هر مورد، یکی از عناصر به‌صورت نظام‌مند حذف شده است [۲۶]. اگرچه اکسیدهای با آنتروپی متوسط همانند مواد تبدیلی متداول رفتار کرده و ظرفیت اولیه بالایی اما برگشت‌پذیری پایینی از خود نشان دادند، اکسید آنتروپی‌بالا، با وجود ارائه ظرفیت اولیه‌ای اندکی کمتر، دوام چرخه‌ای بسیار چشمگیری از خود بروز داد و توانست ظرفیت ویژه‌ای در حدود ۶۰۰ $mAh\ g^{-1}$ را برای بیش از ۳۰۰ چرخه حفظ کند [۳۰].

[7] long-range order
[8] local chemical disorder
[8] conversion-type materials

با وجود این، موانع عملی، به‌ویژه میانگین نسبتاً بالای ولتاژ لیتیاسیون و هیسترزیس ولتاژی قابل‌توجه، همچنان استفاده از هر نوع الکترود تبدیلی را با محدودیت مواجه می‌کنند. این دو عامل به چگالی انرژی و بازده انرژی پایین‌تر منجر می‌شوند. ولتاژ لیتیاسیون یک ویژگی ذاتی ماده است که به نوع عناصر تشکیل‌دهنده و حالت‌های اکسایش آن‌ها وابسته است. در مقابل، هیسترزیس ولتاژی عمدتاً از محدودیت‌های سینتیکی ناشی می‌شود که به ایجاد اضافه‌پتانسیل می‌انجامند. ازاین‌رو، غلبه بر این محدودیت‌ها ــ برای مثال از طریق افزایش هم‌زمان رسانندگی الکترونی جزئی و رسانندگی یونی جزئی در طول فرایند واکنش ــ موضوعی است که به پژوهش‌های بیشتری نیاز دارد. با وجود این چالش‌ها، آندهای آنتروپی‌بالای پایدار که در بخش‌های پیشین معرفی شدند، گامی مهم در مسیر توسعه مواد الکترودی با ظرفیت بالا و عملکرد بهبودیافته به شمار می‌روند.



شکل ۱. تبدیل مواد دوتایی (اکسیدهای ساده) به یک ماده با آنتروپی بالا. اثرات کوکتل بیانگر این واقعیت هستند که ترکیب چندین عنصر در یک ماده، در مقایسه با مواد دوتایی، اغلب به ایجاد خواصی کاملاً متفاوت و بهبودیافته منجر می‌شود. این تغییرات ناشی از برهم‌کنش‌های پیچیده میان عناصر تشکیل‌دهنده است. تغییر در محیط شیمیایی، ساختار بلوری (از جمله اعوجاج شبکه بلوری) و حالت اکسایش عناصر تأثیر قابل توجهی بر خواص ماده دارد؛ موضوعی که در مرجع [۱۶۵] به‌طور مفصل توضیح داده شده است.

جدول ۱. مروری بر بهبودها و دگرگونی‌های حاصل در خواص مواد برای کاربردهای ذخیره‌سازی انرژی، تبدیل انرژی و الکترونیک

کاربرد	ویژگی مطلوب	دلایل پیشنهادی برای بهبود
مواد کاتدی	افزایش ظرفیت	اعوجاج شبکه بلوری که با کاهش نظم کوتاه‌برد، مسیرهای نفوذ یون را باز می‌کند.
	پایداری ساختاری	افزایش پایداری ساختار بلوری که با سرکوب گذارهای فازی در طول چرخه‌های شارژ و دشارژ، از تخریب ساختار جلوگیری می‌کند.

مواد آندی	عملکرد چرخه‌ای پایدار	اثر کوکتل که منجر به تشکیل یک شبکه آلیاژی سه‌بعدی در سراسر ذره شده و در نتیجه رسانندگی و سینتیک واکنش را بهبود می‌بخشد.
	پایداری ساختاری	تشکیل یک ماتریس که ساختار را در طی واکنش‌های الکتروشیمیایی پایدار می‌کند.
رسانای یونی	انرژی فعال‌سازی پایین برای هدایت یونی	اثر کوکتل
		اعوجاج شبکه بلوری که با تغییر ساختار و سد انرژی درون ماده، هدایت یونی را تسهیل می‌کند.
	اجتناب از استفاده از عناصر کمیاب یا سمی	اثر کوکتل
		مهندسی ترکیب شیمیایی که امکان دستیابی به ترکیبات جدید را، در عین حفظ عملکرد مطلوب، فراهم می‌کند.
الکتروکاتالیز	افزایش بازده	اثر کوکتل که موجب تغییر در ساختار الکترونیکی سطح کاتالیزگر می‌شود.
		مهندسی ترکیب عناصر که به ایجاد سطوحی با عناصر مشخص و آرایش ساختاری مطلوب منجر می‌شود.
	پایداری بلندمدت و پایداری حرارتی	ساخت

در این مواد، نظم کوتاه‌برد می‌تواند با محدود کردن انتقال لیتیوم در مقیاس بلندبرد، مسیرهای نفوذ یون را مسدود کرده و در نتیجه، پایداری چرخه‌ای را کاهش دهد. با تغییر ترکیب شیمیایی و تولید یک اکسی‌فلوئورید آنتروپی‌بالا [8] ، ضریب نفوذ لیتیوم با موفقیت افزایش یافته و در نتیجه، فعال‌سازی الکتروشیمیایی ماده تسهیل شده است [۳۱و۳۲]. ورود عناصری با اندازه‌های متفاوت موجب ایجاد اعوجاج در شبکه بلوری شده و در نتیجه، میزان نظم کوتاه‌برد در ساختار بلوری کاهش می‌یابد [۳۲]. این سازوکار، با ایجاد مسیرهای نفوذی اضافی و قابل‌دسترس، خواص ذخیره‌سازی بار ماده را به‌طور قابل‌توجهی بهبود می‌بخشد. برای مثال، افزودن شش گونه فلز واسطه به ماده‌ای که در ابتدا تنها شامل دو فلز واسطه بود، موجب افزایش ظرفیت ویژه از حدود ۲۰۰ به ۳۰۰ $mAh\ g^{-1}$ شد. افزون بر بهبود سینتیک واکنش، انعطاف‌پذیری شیمیایی این مواد و امکان حذف عناصر سمی و پرهزینه‌ای مانند کبالت، بدون کاهش چگالی انرژی در سطح سلول، موجب شده است که مواد *DRX* (مانند اکسی‌فلوئوریدهای آنتروپی‌بالا) به‌عنوان جایگزین‌های ارزشمند برای مواد کاتدی متداول مطرح شوند [۳۱و۳۲].

علاوه بر این، چارچوب‌های فلزی-آلی آنتروپی‌بالا، به‌ویژه آنالوگ‌های آبی پروس [8] ، هنگام استفاده به‌عنوان مواد کاتدی درجی در باتری‌ها، عملکرد بهتری نسبت به نمونه‌های با آنتروپی پایین از خود نشان داده‌اند [۳۳و۳٤]. در باتری‌های لیتیوم-گوگرد (*Li–S*)، زمانی که از *PBAs* به‌عنوان میزبان گوگرد استفاده شد، ظرفیت ویژه از ۳۴۰ $mAh\ g^{-1}$ برای *PBAs* با آنتروپی پایین به ۵۷۰ $mAh\ g^{-1}$ برای *PBAs* آنتروپی‌بالا پس از ۲۰۰ چرخه افزایش یافت. همچنین، در باتری‌های یون سدیم، در آزمون‌های عملکرد نرخی، ظرفیت ویژه در چگالی جریان ۱ $A\ g^{-1}$ از ۴۷ $mAh\ g^{-1}$ برای *PBAs* با آنتروپی پایین به ۷۹ $mAh\ g^{-1}$ برای *PBAs* آنتروپی‌بالا افزایش پیدا کرد [۳۳و۳۵]. این بهبود عملکرد احتمالاً به سرکوب گذارهای فازی در طی فرایندهای سدیاسیون و دِسدیاسیون در این مواد نسبت داده می‌شود. در حالی که *PBAs* دارای تنها یک یا چند عنصر (یعنی *PBAs* با آنتروپی پایین یا متوسط)

[8] high-entropy oxyfluoride [2]

[8] Prussian Blue Analogues; PBAs [3]

در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ، دچار گذار برگشت‌پذیر از ساختار مکعبی به ساختار تتراگونال و بالعکس می‌شوند، *PBAs* آنتروپی‌بالا ساختار مکعبی خود را در سراسر چرخه حفظ می‌کنند و بدین‌ترتیب از هرگونه تغییر فاز و تغییرات شدید حجم جلوگیری می‌شود. در نتیجه، *MOF* های آنتروپی‌بالا می‌توانند با کرنش بسیار ناچیز عمل کنند و بنابراین، تغییرات ساختاری بسیار اندکی را تجربه کنند یا حتی هیچ تغییر ساختاری نداشته باشند. این حداقل تغییر ساختاری به جلوگیری از تخریب شیمیایی-مکانیکی و افت ظرفیت در طول چرخه‌های کاری کمک می‌کند.


به‌طور کلی، تفاوت‌های اساسی میان مواد با آنتروپی پایین و مواد آنتروپی‌بالا که تأثیر چشمگیری بر خواص الکتروشیمیایی آن‌ها دارند، از ویژگی‌هایی مانند اثر کوکتل و اعوجاج شبکه بلوری ناشی می‌شوند. این تفاوت‌ها شامل تغییر در شرایط الکترونیکی، کاهش انرژی تشکیل در برخی حالت‌های خاص، اعوجاج ساختار و تغییر پارامترهای شبکه بلوری، بهبود نفوذپذیری یون‌ها و اصلاح خواص مکانیکی، و همچنین سایر اثرات مرتبط هستند. با این حال، همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، سازوکارهای دقیق مسئول پایدارسازی ساختار هنوز به‌خوبی شناخته نشده‌اند. با وجود این، در انواع مختلفی از ساختارهای آنتروپی‌بالا، پایداری کلی در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ مشاهده شده است. از جمله این نمونه‌ها می‌توان به اکسیدهای لایه‌ای آنتروپی‌بالا (*HEOs*) برای ذخیره‌سازی سدیم، سولفیدها و اکسیدهای آنتروپی‌بالا برای واکنش‌های تبدیلی، و حتی دوپینگ آنتروپی‌بالا اشاره کرد؛ رویکردی که در آن، افزودن مقادیر اندکی از عناصر مختلف به یک ماده درجی لیتیوم پایداری آن را در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد *[۳۵و۳۶]*. به احتمال زیاد، در هر یک از این مواد، مجموعه‌ای از اثرهای مختلف به‌صورت هم‌زمان در ایجاد این بهبودها نقش اساسی ایفا می‌کنند. اگرچه مواد متنوعی تاکنون مورد بررسی قرار گرفته‌اند، تأثیر ساختار اولیه و ترکیب شیمیایی بر پایداری بلندمدت هنوز به‌طور کامل روشن نشده و نیازمند مطالعات تجربی بیشتر و نیز بررسی‌های نظری است. یکی دیگر از حوزه‌های پژوهشی امیدبخش، مطالعه تشکیل و ترکیب شیمیایی لایه بین‌فازی الکترولیت جامد است. پیشرفت‌های حاصل در میکروسکوپ الکترونی عبوری کرایوژنیک[۸] و اندازه‌گیری کمی لیتیوم به روش تیتراسیون، امکانات جدیدی را برای بررسی این لایه فراهم کرده‌اند. لایه *SEI*[۸] در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ بر روی سطح آزاد مواد فعال الکترودی تشکیل می‌شود و تأثیر بسیار مهمی بر سینتیک انتقال بار دارد. علاوه بر این، استفاده از آلیاژهای آنتروپی‌بالا (*HEAs*) به‌عنوان مواد ذخیره‌کننده لیتیوم از طریق واکنش آلیاژسازی هنوز تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است و تنها تعداد محدودی گزارش در این زمینه منتشر شده است. پژوهش‌های آینده در این حوزه می‌توانند شناخت عمیق‌تری از ظرفیت بالقوه آلیاژهای آنتروپی‌بالا به‌عنوان مواد الکترودی برای باتری‌های با عملکرد بالا فراهم آورند *[۳۷و۳۸]*.

۲-۲- رساناهای فوق‌یونی برای باتری‌های نیمه‌جامد و تمام‌جامد

باتری‌های حالت‌جامد توده‌ای از این جهت با باتری‌های متداول تفاوت دارند که به‌جای الکترولیت[۸]های مایع، از الکترولیت‌های جامد فوق‌یونی استفاده می‌کنند. در این نوع طراحی، الکترولیت جامد به‌طور هم‌زمان نقش رسانای یونی و جداکننده[۷] را ایفا می‌کند و، بسته به نوع الکترولیت[۸] جامد مورد استفاده، پنجره ولتاژ کاری گسترده‌تری نیز فراهم می‌آورد. این ویژگی‌ها، باتری‌های حالت‌جامد را به گزینه‌هایی امیدوارکننده برای دستیابی به چگالی توان و چگالی انرژی بالاتر، همراه با ایمنی بیشتر تبدیل کرده‌اند. این افزایش ایمنی عمدتاً از طریق کاهش نشت الکترولیت، جلوگیری از فرار حرارتی و مهار تشکیل دندریت‌ها حاصل می‌شود. با این حال، باتری‌های حالت‌جامد همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌رو هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به هزینه بالای ساخت و مشکلات مربوط به عملکرد چرخه‌ای و پایداری اشاره کرد. این چالش‌ها شامل واکنش‌های شیمیایی پیچیده در فصل مشترک الکترود-الکترولیت جامد، پایداری الکتروشیمیایی و مکانیکی الکترولیت جامد در طی چرخه‌های شارژ و دشارژ، و همچنین حساسیت

[۸] (Solid Electrolyte Interphase; SEI) [۴]
[۸] (cryo-transmission electron microscopy; cryo-TEM)
[۸] (Bulk-type Solid-State Batteries; SSBs)
[۸] (Separator) [۷]

به نوسانات دما و عوامل مشابه است. ازاین‌رو، توسعه الکترولیت‌های جامد فوق‌یونی که علاوه بر رسانایی یونی بسیار بالا، از پایداری الکتروشیمیایی مناسب نیز برخوردار باشند، از اهمیت اساسی در طراحی و توسعه باتری‌های حالت‌جامد پیشرفته برخوردار است.



شکل ۲. اثرات کوکتل در طی واکنش تبدیل آند *(CoCuMgNiZn)O*. الف تا ج، بررسی تحول ریزساختاری ماده در مراحل مختلف با استفاده از میکروسکوپ الکترونی عبوری روبشی (*STEM*): تصاویر نماینده *HAADF-STEM* از نمونه اولیه (الف)، نمونه تخلیه‌شده یا لیتیوم‌دار شده (ب) و نمونه شارژ مجدد شده یا لیتیوم‌زدایی‌شده (ج) را نشان می‌دهند. د و هـ، نقشه‌های توزیع عناصر به‌دست‌آمده از *STEM*-طیف‌سنجی اتلاف انرژی الکترون (*STEM-EELS*) برای نمونه تخلیه‌شده (د) و نمونه شارژ مجدد شده (هـ) ارائه شده‌اند. هم‌مکانی عناصر نشان می‌دهد که در حالت تخلیه، آلیاژی از *Ni*، *Cu* و *Co* تشکیل شده و *MgO* همچنان حضور دارد. به‌طور مشابه، در حالت شارژ مجدد نیز *Ni*، *Cu* و بخشی از *Co* به‌صورت آلیاژ باقی مانده‌اند، در حالی که *Mg* و *Zn* به شکل اکسید حضور دارند. و، تصویر کلی *HAADF-STEM* از یک ذره را نشان می‌دهد که پیکان‌ها نواحی دارای تشکیل بیشتر آلیاژ در مرزدانه‌ها را مشخص می‌کنند. ز، نقشه جهت‌گیری بلوری همان ذره را که با استفاده از ۴*D-STEM* تهیه شده است، نمایش می‌دهد و جهت‌گیری موضعی دانه‌ها را مشخص می‌کند. ح، نقشه فازی ناحیه مشخص‌شده با کادر سفید در بخش ز را نشان می‌دهد؛ در این

نقشه، رنگ سبز بیانگر نواحی غالب از آلیاژ فلزی و رنگ قرمز نشان‌دهنده نواحی غالب از اکسید فلزی است. این شکل با اقتباس از مرجع [۳۰] بازنشر شده است.

رساناهای آنتروپی‌بالا از طریق طراحی ترکیب شیمیایی، امکان تنظیم خواص (الکترو) شیمیایی و مکانیکی را فراهم می‌کنند و از این رو می‌توانند برای بهبود پایداری باتری‌های حالت‌جامد مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، در این مواد می‌توان رسانایی یونی را از طریق بهبود انتقال (نفوذ) یون‌ها افزایش داد. این امر با تغییر ساختار بلوری از طریق جانشانی یا دوپینگ با یون‌های هم‌ظرفیت یا ناهم‌ظرفیت امکان‌پذیر است. با وارد کردن یون‌های مختلف به ساختار میزبان، می‌توان از اعوجاج‌های شبکه بلوری برای مهندسی چشم‌انداز انرژی استفاده کرد؛ رویکردی که می‌تواند به کاهش انرژی فعال‌سازی هدایت یونی منجر شود. مواد آنتروپی‌بالا، به دلیل هم‌پوشانی توزیع انرژی جایگاه‌های شبکه[۸] که در اثر اعوجاج‌های موضعی ساختار ایجاد می‌شود، می‌توانند حتی در دمای اتاق نیز ضریب نفوذ یونی بالایی از خود نشان دهند.

تاکنون، مفهوم آنتروپی‌بالا در چهار دسته از مواد به‌کار گرفته شده است: ساختارِ نمک‌سنگی *[۴۱]*، ساختار *NASICON*[۸]، ساختار گارنت و ساختار آرجیرودیت *[۴۶و۴۷]*. سه گروه نخست، سرامیک‌های اکسیدی هستند، در حالی که آرجیرودیت‌ها به دسته‌ای از تیوفسفات‌ها تعلق دارند. در ماده با ساختار گارنت $Li_7La_3Zr_2O_{12}$، یون‌های La^{3+} و Zr^{4+} با موفقیت با کاتیون‌های مختلف جانشین شده‌اند، اما این جانشانی‌ها افزایش قابل‌توجهی در رسانایی یونی یا کاهش محسوسی در انرژی فعال‌سازی هدایت یونی ایجاد نکرده‌اند *[۴۲و۴۳]*. به‌طور مشابه، در آرجیرودیت‌ها با فرمول Li_6PS_5X (که در آن $X = Cl$، Br یا I)، هم زیرشبکه آنیونی (جایگاه‌های S و X) و هم زیرشبکه کاتیونی (جایگاه P) مورد جانشانی قرار گرفته‌اند؛ به‌گونه‌ای که به‌ترتیب از عناصر S، Se، Cl، Br، I و Si، Ge یا Sb برای جانشانی در این جایگاه‌ها استفاده شده است. با این حال، این تغییرات بهبود چشمگیری در رسانایی یونی نسبت به سایر آرجیرودیت‌های لیتیومی با جانشانی منفرد ایجاد نکرده‌اند *[۴۶و۴۷]*. با وجود این، انرژی‌های فعال‌سازی پایین که ناشی از بهینه‌سازی چشم‌انداز انرژی برای انتقال بار هستند، به نظر می‌رسد یکی از ویژگی‌های کلیدی این مواد آنتروپی‌بالا باشد و می‌تواند انگیزه‌ای برای انجام پژوهش‌های بیشتر در این زمینه فراهم کند. این انرژی فعال‌سازی پایین ممکن است از هم‌پوشانی توزیع‌های انرژی در جایگاه‌های لیتیوم یا از اشغال جایگاه‌های بین‌نشینی یا جایگاه‌های گذار ناشی شود؛ جایگاه‌هایی که برای افزایش رسانایی یونی، وجود میزان بهینه‌ای از اعوجاج ساختاری در آن‌ها ضروری است. علاوه بر این، انرژی فعال‌سازی هدایت یونی تحت تأثیر نرم‌تر شدن شبکه بلوری ناشی از ترکیب چندعنصری نیز قرار می‌گیرد؛ پدیده‌ای که به سهم آنتروپی ارتعاشی نسبت داده می‌شود. برای نمونه، در ترکیب $Li_{6.5}(Ge_{0.5}P_{0.5})(S_{2.5}Se_{2.5})(Cl_{0.33}Br_{0.33}I_{0.33})$، انرژی فعال‌سازی هدایت یونی به $22/5\ eV$ کاهش یافته است *[۴۷]*.

در رساناهای یونی اکسیدی لیتیوم، آنتروپی پیکربندی بالا تنها از طریق اختلاط کاتیون‌ها و بدون اعمال هیچ تغییری در زیرشبکه آنیونی حاصل شده است. این موضوع نخستین بار برای مواد با ساختار نمک‌سنگی، از جمله $(MgCoNiCuZn)_{1-x-y}Ga_yA_xO$ (که در آن $A = Li$، Na یا K است)، نشان داده شد؛ با این حال، از آنجا که این مواد به‌طور ذاتی فاقد مسیرهای نفوذ لیتیوم هستند، سازوکار دقیق انتقال یون در آن‌ها هنوز به‌طور کامل مشخص نیست و گمان می‌رود که این فرایند با تشکیل جای‌خالی‌های اکسیژن تسهیل شود. همچنین، این احتمال نیز مطرح شده است که سهم رسانایی الکترونی در رسانایی کل این مواد افزایش یافته باشد. در صورت صحت این فرض، چنین موادی برای کاربرد در باتری‌های حالت‌جامد (*SSBs*) مناسب نخواهند بود، زیرا در این سامانه‌ها مکانیسم غالب هدایت باید هدایت یونی باشد، نه هدایت الکترونی *[۴۸]*.

برای اعتبارسنجی مزایای استفاده از الکترولیت‌های جامد آنتروپی‌بالا و دستیابی به درک عمیق‌تر از تأثیر ساختار بلوری و اعوجاج‌های شبکه بلوری بر تحرک یون‌ها در مواد آنتروپی‌بالا (*HEMs*)، همچنان به پژوهش‌های گسترده‌تری نیاز است. انجام این اعتبارسنجی کار ساده‌ای نیست و مستلزم

[8] (overlapping site-energy distributions)

[8] (Na Super Ionic CONductor)

بهره‌گیری از روش‌های پیشرفته مشخصه‌یابی است که توانایی بررسی ویژگی‌های ساختاری در هر دو مقیاس برد کوتاه و برد بلند را داشته باشند. همچنین، استفاده از روش‌های محاسباتی برای تحلیل این پدیده‌ها ضروری است. علاوه بر این، تفکیک اثر آنتروپی پیکربندی از اثر دینامیک هم‌بسته شبکه بلوری ــ که به‌صورت پهن‌شدگی مودهای فونونی ظاهر می‌شود ــ بر نفوذ یون‌ها، چالشی مهم به شمار می‌رود. در این راستا، بررسی مواد رسانای یونی با ساختارهای بلوری متفاوت می‌تواند به درک بهتر این اثرات کمک کند. ما بر این باوریم که مفهوم آنتروپی‌بالا فرصت‌های جدید و ارزشمندی را برای کشف و توسعه مواد پیشرفته فراهم می‌کند؛ فرصت‌هایی که دامنه آن‌ها حتی فراتر از سامانه‌های مبتنی بر باتری‌های یون‌لیتیوم نیز گسترش می‌یابد.

۲-۳- الکتروکاتالیز و تبدیل انرژی

تبدیل انرژی یکی دیگر از فرایندهای الکتروشیمیایی است که برای تحقق اقتصاد هیدروژنی اهمیت اساسی دارد. شکافت آب به کمک الکترولیز یکی از امیدبخش‌ترین روش‌ها برای تولید هیدروژن سبز به شمار می‌رود؛ هیدروژنی که می‌توان از آن به‌طور کارآمد و در مقیاس وسیع به‌عنوان سوخت در تبدیل، انتقال و ذخیره‌سازی انرژی استفاده کرد [۴۹]. با این حال، بازده فرایند الکتروشیمیایی شکافت آب به‌وسیله سینتیک کند واکنش‌های تولید گاز در سطح الکترودها محدود می‌شود. در این میان، واکنش تکامل اکسیژن[۹] مهم‌ترین گلوگاه این فرایند محسوب می‌شود؛ زیرا سینتیک کند انتقال الکترون، تشکیل برخی حالت‌های گذار، به‌ویژه در سطح کاتالیست، را دشوار می‌کند. این مسئله به ایجاد اضافه‌ولتاژ منجر شده و در نتیجه، بازده انرژی را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو، توسعه کاتالیست‌هایی با سینتیک انتقال بار بهبودیافته و حالت‌های گذار سطحی مناسب‌تر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر، کارآمدترین کاتالیست‌های واکنش *OER* بر پایه فلزات نجیب هستند؛ از جمله ایریدیوم (*Ir*)، دی‌اکسید ایریدیوم (IrO_2)، رنیوم (*Ru*) و دی‌اکسید روتنیوم (RuO_2). با این حال، به دلیل کمیاب بودن و هزینه بالای این عناصر، استفاده از آن‌ها در کاربردهای صنعتی در مقیاس بزرگ مقرون‌به‌صرفه نیست [۵۰-۵۲]. در نتیجه، علاقه روزافزونی به توسعه کاتالیست‌های جدید مبتنی بر عناصر فراوان و کم‌هزینه شکل گرفته است. چالش اصلی در این زمینه، طراحی کاتالیست‌هایی است که علاوه بر فعالیت کاتالیستی بالا، بتوانند شرایط بسیار اکسیدکننده و احیاکننده حاکم بر فرایند شکافت الکتروشیمیایی آب را نیز تحمل کنند. در حالت ایده‌آل، این کاتالیست‌ها باید از رسانایی یونی و الکترونی هم‌زمان برخوردار باشند تا انتقال بار را تسهیل کنند و همچنین در طول عملکرد، دچار جدایش فازی یا تفکیک عناصر نشوند [۵۳]. در این راستا، هم مواد آنتروپی‌بالای فلزی و هم مواد آنتروپی‌بالای غیرفلزی (سرامیکی) به‌عنوان کاتالیست‌های پیشرفته برای فرایندهای مختلف الکتروشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۵۴و۵۵]. این کاربردها شامل اکسایش الکل‌ها [۵۶و۵۷]، ترموکاتالیز (از جمله اکسایش *CO*، اکسایش NH_3 و تجزیه NH_3) [۵۸-۶۰] و نیز الکتروکاتالیز، شامل واکنش تکامل اکسیژن، واکنش کاهش اکسیژن، واکنش تکامل هیدروژن و واکنش کاهش [۶۱-۶۶]، می‌شود.

از آنجا که بیشتر واکنش‌های کاتالیستی در سطح مواد رخ می‌دهند، ترکیب شیمیایی سطح نقش بسیار مهمی در این کاربردها ایفا می‌کند. کاتالیست‌های آنتروپی‌بالا، به دلیل توزیع یکنواخت عناصر مختلف در حجم و سطح ماده، دارای ساختار سطحی منحصربه‌فردی هستند که در آن، هر عنصر می‌تواند به‌عنوان یک مرکز فعال کاتالیستی مستقل عمل کند. علاوه بر این، امکان مهندسی جایگاه‌های فعال کاتالیستی، کنترل ساختار عیوب، ایجاد اعوجاج‌های شبکه بلوری به‌منظور کاهش انرژی کل سامانه، و تنظیم ساختار الکترونیکی ــ برای مثال از طریق اصلاح اثر یان-تلر، که به کاهش خودبه‌خودی تقارن ساختار برای کمینه کردن انرژی کل سامانه منجر می‌شود ــ از جمله ویژگی‌هایی هستند که کاتالیست‌های آنتروپی‌بالا را از کاتالیست‌های متداول تک‌جزئی یا چندجزئی متمایز می‌کنند ۵۵. به دلایل ذکرشده، بسیاری از مواد آنتروپی‌بالا در مقایسه با کاتالیست‌های متداول، فعالیت کاتالیستی به‌مراتب بیشتری از خود نشان می‌دهند [۶۶و۶۷]. برای نمونه، سولفید آنتروپی‌بالای $FeNiCoCrMnS_2$ تنها ۲۴۶ *mV*

[9] (Oxygen Evolution Reaction; OER)

اضافه‌پتانسیل را در چگالی جریان $۱۰۰mA\ cm^{-2}$ نشان داد؛ در حالی که برای مقایسه، RuO_2 به‌عنوان یکی از پیشرفته‌ترین کاتالیست‌های مرجع، در همان چگالی جریان، mV ۳۴۶ اضافه‌پتانسیل داشت. افزون بر این، این ماده توانست پایداری خود را در بیش از ۱۲۰۰۰ چرخه و در چگالی جریان $۵۰۰mA\ cm^{-2}$ حفظ کند [٦٦]. در مجموع، مواد آنتروپی‌بالا ظرفیت بسیار بالایی برای استفاده به‌عنوان کاتالیست‌های پربازده در شکافت الکتروشیمیایی آب دارند [٦٨]. با این حال، برای بهره‌برداری صنعتی از این مواد، انجام پژوهش‌های بیشتر ضروری است؛ به‌ویژه برای رفع چالش‌های مربوط به تولید در مقیاس انبوه و پایداری در شرایط عملیاتی سخت، زیرا روش‌های سنتز موجود، به‌سادگی قابل توسعه به مقیاس صنعتی نیستند.

اکسیدهای با ساختار اسپینل و پروسکایت، به دلیل وجود دو نوع جایگاه کاتیونی و نااستوکیومتری اکسیژن، یکی از جذاب‌ترین دسته‌های مواد سرامیکی محسوب می‌شوند [٦٣–٧٢]. این ویژگی‌ها امکان تنظیم خواص الکترونیکی و فیزیکوشیمیایی را فراهم می‌کنند و در نتیجه، با به‌کارگیری مفهوم آنتروپی‌بالا در جایگاه‌های مختلف شبکه بلوری، این مواد را برای کاربردهای کاتالیستی ویژه مناسب می‌سازند. برای مثال، مواد پروسکایتی مانند $La_{0.7}Sr_{0.3}(CoCrFeMnNi)O_3$، فعالیت کاتالیستی بالا، دوام مناسب و پایداری حرارتی و شیمیایی قابل‌توجهی از خود نشان داده‌اند؛ به‌طوری که در آزمون عملکرد در چگالی جریان $۱۰mA\ cm^{-2}$ ، پس از ۵۰ ساعت هیچ نشانه‌ای از افت عملکرد مشاهده نشد. از سوی دیگر، اکسید با ساختار اسپینل $(CrMnFeCoNi)_3O_4$، شیب تافل برابر با $۴۹/۱mV\ dec^{-1}$ از خود نشان داد. شیب تافل، معیاری برای توصیف سینتیک واکنش الکتروکاتالیستی است و هرچه مقدار آن کمتر باشد، سرعت واکنش الکتروشیمیایی بیشتر است. مقدار به‌دست‌آمده برای این ماده حتی از IrO_2، به‌عنوان ماده مرجع، که دارای شیب تافل $۵۲/۹mV\ dec^{-1}$ است، کمتر بود [٧٣و٧٤].

محیط شیمیایی پیچیده در مواد آنتروپی‌بالا، شرایط بسیار مناسبی را برای تشکیل چندین جایگاه فعال شبه‌پایدار فراهم می‌کند که قادرند گونه‌های واکنش‌دهنده گذرا را با انرژی‌های جذب متفاوت جذب کنند [٧٧–٧٥]. از آنجا که آب دریا حدود ۹۵% از کل آب موجود بر روی زمین را تشکیل می‌دهد [٧٨–٨١]، طی چند دهه گذشته پژوهش‌های گسترده‌ای درباره الکترودهای شکافت آب در آب دریا انجام شده است [٨٢]. با این حال، شوری آب دریا، که حدود ۳/۵ درصد وزنی $NaCl$ (با $pH \approx 8$) است، چالش مهمی ایجاد می‌کند؛ زیرا در طی واکنش‌های اکسایش-کاهش (ردوکس)، رقابتی میان یون‌های کلرید و گونه‌های اکسیژنی برای انجام واکنش‌های الکترودی به وجود می‌آید. این رقابت می‌تواند موجب وقوع واکنش‌های جانبی نامطلوب شده و بازده فرایند تولید هیدروژن را کاهش دهد. ازاین‌رو، شناسایی کاتالیست‌هایی که بتوانند این واکنش رقیب نامطلوب را سرکوب کنند، از اهمیت و جذابیت بالایی برخوردار است [٨٣–٨٦]. از جمله راهبردهای پیشنهادی برای دستیابی به این هدف می‌توان به مهندسی ساختار الکترونیکی کاتالیست یا مهندسی سطح آن از طریق وارد کردن عناصر متعدد و همچنین بهره‌گیری از پایداری بالاتر این مواد اشاره کرد. علاوه بر این، توسعه یک کاتالیست آنتروپی‌بالای بهینه و پربازده برای شکافت آب در فشارهای بالا می‌تواند بازده انرژی در مراحل تولید، انتقال و استفاده از گاز هیدروژن فشرده (در فشارهای ۵۰۰ تا ۷۰۰ بار) را به‌عنوان یک حامل انرژی تجدیدپذیر بهبود بخشد.

جذب هیدروژن و اتلاف ناشی از نفوذ مونوکسید کربن از جمله چالش‌های مهم کاتالیست‌های متداول هستند. هنگامی که هیدروژن به‌طور مؤثر بر سطح کاتالیست جذب نشود، یا زمانی که CO به‌سرعت از مراکز فعال کاتالیستی دور شود، بازده کلی فرایند به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد. مواد آنتروپی‌بالا می‌توانند با افزایش گزینش‌پذیری ــ از طریق کنترل واکنش‌های آبشاری ــ و همچنین بهینه‌سازی ریزساختار، بر این محدودیت‌ها غلبه کنند [٨٧].

سامانه‌های تبدیل انرژی، از جمله سلول‌های اکسید جامد [9] ، پیل‌های سوختی و باتری‌های روی-هوا، که به فعالیت کاتالیستی بالا، پایداری حرارتی و دوام مناسب نیاز دارند، از جمله کاربردهای بسیار مناسب برای مواد آنتروپی‌بالا محسوب می‌شوند [٢٣و٨٨]. علاوه بر این، HEM ها را می‌توان به‌سادگی و با استفاده از فناوری‌های لایه‌نازک در ریزسلول‌های اکسید جامد سرامیکی ادغام کرد [٨٩]. همچنین، آلیاژهای آنتروپی‌بالا و اکسیدهای


[9] (Solid-Oxide Cells; SOCs) [1]

آنتروپی‌بالا را می‌توان با وارد کردن آلیاژها به درون یک زمینه اکسیدی با یکدیگر ترکیب کرد [۹۲-۹۰]. این رویکرد امکان آن را فراهم می‌کند که واکنش تکامل اکسیژن و واکنش کاهش اکسیژن در پتانسیل‌های متفاوت انجام شوند؛ به‌گونه‌ای که هر یک از این واکنش‌ها به‌ترتیب توسط آلیاژ یا اکسید کاتالیز شوند، در حالی که سامانه به‌طور هم‌زمان از فعالیت کاتالیستی بهبودیافته و پایداری بالا برخوردار باشد. مواد آنتروپی‌بالا همچنین می‌توانند برای رساناهای اکسیژن و/یا رساناهای پروتون نیز مزایای مشابهی ایجاد کنند؛ به این صورت که با کاهش موانع انرژی از طریق اعوجاج‌های شبکه بلوری، انتقال گونه‌های یونی را تسهیل کنند [۴۲]. با این وجود، تاکنون تنها تعداد محدودی گزارش درباره الکترولیت‌های آنتروپی‌بالا برای سامانه‌های تبدیل انرژی منتشر شده است و هنوز مشخص نیست که آیا این دسته جدید از مواد می‌توانند از نظر عملکرد، الکترولیت‌های پیشرفته کنونی را پشت سر بگذارند یا خیر [۹۳].

کاربردهای تبدیل انرژی، از جمله سلول‌های اکسید جامد[9] ، کاهش الکتروشیمیایی CO_2[2] و شکافت آب [۲۴]، به‌شدت از دوام بالای مواد و فعالیت کاتالیستی زیاد بهره‌مند می‌شوند. با این حال، ادغام موفق مواد آنتروپی‌بالا در ادوات الکتروشیمیایی مستلزم درک عمیق‌تری از برهم‌کنش میان اعوجاج‌های شبکه بلوری، ساختار الکترونیکی، سازوکارهای تشکیل عیوب و خواص ذاتی (مانند رسانایی یونی) است. در عین حال، باید از انعطاف‌پذیری بالای این مواد در دستیابی به ترکیب‌های شیمیایی مطلوب نیز بهره گرفت. دستیابی به یک درک بنیادی از این فرایندها، مسیر را برای پیشرفت بیشتر پژوهش و توسعه مواد کاربردمحور هموار خواهد کرد و به طراحی مواد آنتروپی‌بالا با عملکرد بهینه برای کاربردهای مختلف تبدیل و ذخیره‌سازی انرژی کمک خواهد نمود.

به‌طور کلی، مفهوم آنتروپی‌بالا می‌تواند از طریق سازوکارهای مختلف، اثرات متنوعی بر کاربردهای ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی بر جای بگذارد (شکل ۳).

[9] (Solid-Oxide Cells; SOCs) [2]



شکل ۳. اثرات مختلف ناشی از مفهوم آنتروپی بالا و تأثیر آن‌ها بر کاربردهای ذخیره‌سازی و تبدیل انرژی (الف) بیانگر پایداری ساختاری چارچوب‌های فلز-آلی (*MOFs*) با آنتروپی بالا در طی فرایندهای سدیم‌دار شدن و سدیم‌زدایی است؛ به‌گونه‌ای که برخلاف نمونه با آنتروپی پایین که دچار تبدیل فاز از ساختار مکعبی به تتراگونال و در نتیجه تخریب ساختاری می‌شود، ماده با آنتروپی بالا ساختار خود را حفظ می‌کند. (ب) نشان می‌دهد که دوپینگ آنتروپی بالا تنش و کرنش داخلی ایجادشده در حین عملکرد باتری را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و از ترک‌خوردگی ذرات در مواد کاتدی پیشرفته مانند *NMC* و *LMNO* جلوگیری می‌کند. (ج) روند تکامل کاتالیزورها از سیستم‌های تک‌جزئی به کاتالیزورهای آنتروپی بالا را نمایش می‌دهد که به دلیل توزیع یکنواخت عناصر مختلف و ایجاد مراکز فعال کاتالیستی متنوع، عملکرد بهتری دارند. (د) نقش آنتروپی پیکربندی و آنتروپی ارتعاشی را در الکترولیت‌های جامد نشان می‌دهد و بیان می‌کند که بی‌نظمی ساختاری می‌تواند هر دو مؤلفه آنتروپی را تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، (هـ) نشان می‌دهد که بی‌نظمی ساختاری با ایجاد مسیرهای انرژی مطلوب‌تر برای انتقال یون‌ها و کاهش انرژی

فعال‌سازی هدایت یونی، عملکرد الکترولیت را بهبود می‌بخشد، اگرچه تغییرات دینامیک شبکه می‌تواند بسته به سخت یا نرم شدن موضعی شبکه، موجب افزایش یا کاهش انرژی فعال‌سازی شود.

۳- کاربردهای الکترونیکی

۳-۱- مواد دی‌الکتریک

مواد دی‌الکتریک از اجزای اساسی در طیف گسترده‌ای از کاربردهای الکترونیکی هستند و به‌ویژه در ادواتی مانند خازن‌ها و ترانزیستورها نقش حیاتی ایفا می‌کنند [۹۴]. بسته به نوع کاربرد، اجزای مختلف به ویژگی‌های دی‌الکتریکی متفاوتی نیاز دارند. برای مثال، در ذخیره‌سازی انرژی در خازن‌ها، وجود ثابت دی‌الکتریک بالا و اتلاف دی‌الکتریکی پایین ضروری است؛ در حالی که در ذخیره‌سازی اطلاعات، جریان‌های نشتی بسیار کم مورد نیاز است تا از دست رفتن اطلاعات جلوگیری شود. از سوی دیگر، مواد با گذردهی دی‌الکتریکی بالا ــ که معمولاً به موادی با ثابت دی‌الکتریک بزرگ‌تر از SiO_2 (با مقدار تقریبی ۳/۹) اطلاق می‌شود ــ برای عملکرد مناسب ترانزیستورها ضروری هستند. در مقابل، مواد با گذردهی دی‌الکتریکی پایین برای کاهش ظرفیت‌های خازنی پارازیتی در بخش انتهایی فرایند ساخت مدارهای مجتمع مزیت قابل‌توجهی دارند.

رویکرد آنتروپی‌بالا امکان تنظیم و مهندسی ویژگی‌های مواد دی‌الکتریک را فراهم می‌کند؛ به‌ویژه از طریق کنترل ثابت دی‌الکتریک. با ایجاد اعوجاج شبکه بلوری و کرنش در مواد چندجزئی، می‌توان رفتار قطبش را تنظیم کرد. همچنین، جای‌خالی‌های اکسیژن که غالباً در مواد آنتروپی‌بالا وجود دارند، با تغییر رفتار قطبش می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر خواص دی‌الکتریک داشته باشند [۹۵و۹۶]. برای مثال، سرامیک آنتروپی‌بالای $(La_{0.2}Li_{0.2}Ba_{0.2}Sr_{0.2}Ca_{0.2})Nb_2O_{6-\delta}$ به‌عنوان یک دی‌الکتریک با گذردهی بالا گزارش شده است که در فرکانس Hz ۱۰۰ دارای ثابت دی‌الکتریک ۱/۱ × 10^6 است؛ مقداری که تقریباً ۱۲۹۰ برابر بزرگ‌تر از ثابت دی‌الکتریک سرامیک $(BaSrCa)Nb_2O_6$ است. با این حال، مشخص شد که ثابت دی‌الکتریک این ماده وابستگی شدیدی به فرکانس دارد [۹۷]. در این ماده، پدیده‌های شدید آرامش دی‌الکتریکی مشاهده شده است. این پدیده به پاسخ ماده به میدان الکتریکی متناوب و تأخیر زمانی همراه با آن اشاره دارد و به حضور جای‌خالی‌های اکسیژن نسبت داده شده است. در فرکانس‌های بالاتر از $10^3 Hz$ ، مقدار ثابت دی‌الکتریک به حالتی اشباع می‌رسد، اما مقدار آن چندین مرتبه بزرگی کمتر از مقدار گزارش‌شده در فرکانس‌های پایین است. البته، وابستگی ثابت دی‌الکتریک به فرکانس تنها مختص دی‌الکتریک‌های آنتروپی‌بالا نیست، بلکه در بسیاری از مواد غیرآنتروپی‌بالا نیز مشاهده می‌شود. در مقابل، برخی ترکیب‌های آنتروپی‌بالای دیگر، از جمله $[(Ce_{0.5}K_{0.5})(Bi_{0.5}Na_{0.5})_{0.25}Ba_{0.25}Sr_{0.25}Ca_{0.25}]_{1-x}TiO_3$، حتی در فرکانس‌های بسیار بالا نیز ثابت دی‌الکتریک بزرگ و پایداری از خود نشان می‌دهند؛ به‌طوری که مقدار $\kappa = 535$ در بازه فرکانسی 10^2 تا $10^9 Hz$ تقریباً ثابت باقی می‌ماند [۹۸].

بیشتر اکسیدهای آنتروپی‌بالا با خواص دی‌الکتریک که تاکنون در منابع علمی گزارش شده‌اند، در کاربردهای ذخیره‌سازی انرژی خازنی به کار گرفته می‌شوند. در این کاربردها، انتخاب دقیق عناصر تشکیل‌دهنده امکان طراحی هدفمند خواص مواد را فراهم می‌کند [۹۹-۱۰۲]. یکی دیگر از مزایای مهم این مواد، امکان عبور از محدودیت‌های حلالیت است. برای مثال، یک دی‌الکتریک مبتنی بر ساختار پیروکلر $Bi_2Ti_2O_7$ با ترکیب اسمی $(Bi_{3.25}La_{0.75})(Ti_{3-3x}Zr_xHf_xSn_x)O_{12}$ توانست به چگالی ذخیره‌سازی انرژی بسیار بالای ۱۸۲ $J\ cm^{-3}$ در میدان الکتریکی ۶/۳۵ $MV\ cm^{-1}$ دست یابد. افزون بر این، این ماده در میدان الکتریکی $5MV\ cm^{-1}$ بازدهی بیش از ۹۰٪ از خود نشان داد و در عین حال، پایداری حرارتی مطلوبی نیز حفظ کرد [۷]. ماده $Bi_2Ti_2O_7$ به‌صورت ذاتی از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است، اما همتای آنتروپی‌بالای آن را می‌توان از نظر ترمودینامیکی پایدار کرد. این پایدارسازی از تجزیه فازی جلوگیری کرده و در نتیجه، امکان غلبه بر محدودیت‌های حلالیت را فراهم می‌سازد.

گذردهی دی‌الکتریکی بالا، استقامت شکست الکتریکی بالا و خواص مناسب فصل مشترک از جمله ویژگی‌هایی هستند که عملکرد مواد عایق گیت را بهبود می‌بخشند [۱۰۳]. در فناوری‌های نوظهور مانند الکترونیک چاپی، جایگزینی دی‌الکتریک‌های متداول با گذردهی بالا با یک الکترولیت، موجب بهبود فصل مشترک میان نیمه‌رسانا و لایه عایق می‌شود. این بهبود می‌تواند ولتاژ تغذیه موردنیاز برای عملکرد ادوات را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد [۱۰۴و۱۰۵]. رویکرد مشابهی را می‌توان در مورد مواد آنتروپی‌بالا نیز به کار گرفت. در این مواد، با مهندسی خواص فصل مشترک و تنظیم ثابت دی‌الکتریک، می‌توان چگالی جریان ترانزیستور را افزایش داد و هم‌زمان ولتاژ کاری موردنیاز را کاهش داد.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، دی‌الکتریک‌های فروالکتریک به دلیل دپلاریزاسیون خودبه‌خودی وابسته به دما، به‌ویژه در بازه دمایی باریکی نزدیک به دمای کوری، می‌توانند ثابت دی‌الکتریک بسیار بزرگی از خود نشان دهند؛ به‌طوری که این مقدار برای $BaTiO_3$ می‌تواند تا حدود ۱۵۰۰۰ برسد. با این حال، نقطه‌ضعف این مواد آن است که ثابت دی‌الکتریک آن‌ها به شدت میدان الکتریکی وابسته است. هنگامی که قطبش خودبه‌خودی امکان‌پذیر نباشد، گذردهی دی‌الکتریک به مقادیری مشابه دی‌الکتریک‌های متداول کاهش می‌یابد؛ برای مثال، این مقدار برای TiO_2 در محدوده ۲۰ تا ۷۰ قرار دارد. در مجموع، هنوز مشخص نیست که آیا مفهوم آنتروپی‌بالا می‌تواند در طراحی موادی مؤثر باشد که در بازه دمایی گسترده‌تر یا در میدان‌های الکتریکی قوی‌تر نیز خواص دی‌الکتریک مطلوب خود را حفظ کنند یا خیر. با این وجود، شواهد موجود نشان می‌دهد که این راهبرد طراحی مواد دست‌کم برای برخی سامانه‌های دی‌الکتریک، مزایای قابل‌توجهی به همراه دارد [۱۰۶].

۳-۲- مواد ترموالکتریک

مواد ترموالکتریک[9] با بهره‌گیری از اثر سیبک[3]، در پاسخ به گرادیان دما در دو سوی ماده[4]، اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) تولید می‌کنند. از این‌رو، این مواد برای کاربردهای سازگار با محیط‌زیست، مانند بازیابی گرمای اتلافی یا تولید برق از منابع زمین‌گرمایی، بسیار امیدبخش هستند. با این حال، این مواد معمولاً به عناصر سمی و گران‌قیمت نیاز دارند و استفاده گسترده از آن‌ها تاکنون به دلیل بازده پایین تبدیل انرژی محدود بوده است. بازده ترموالکتریک که با ضریب شایستگی ترموالکتریک و نماد zT شناخته می‌شود، از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$zT = {S^2\sigma T}/{K} \qquad \text{رابطه (۱)}$$

که در آن، S بیانگر ضریب سیبک، σ رسانایی الکتریکی، T دما و κ رسانایی گرمایی است. در مواد آنتروپی‌بالا، بی‌نظمی ساختاری تأثیر مستقیمی بر رسانایی گرمایی دارد. افزایش میزان بی‌نظمی و در نتیجه اعوجاج‌های شبکه بلوری، با ایجاد مراکز پراکندگی فونون، ارتعاشات منظم فونون‌ها ــ که عامل اصلی انتقال گرما هستند ــ را مختل می‌کند و در نتیجه، رسانایی گرمایی کاهش می‌یابد [۱۰-۱۱۲و۴]. به‌طور هم‌زمان، افزایش آنتروپی پیکربندی می‌تواند با افزایش حد حلالیت و حذف مرزهای فازی در سامانه‌هایی که در شرایط معمول تمایل به تشکیل چندین فاز دارند، فرایندهای پراکندگی الکترون را کاهش دهد. این امر موجب بهبود رسانایی الکتریکی می‌شود [۱۱۳و۱۱۴]. اگرچه پیاده‌سازی هم‌زمان هر دو راهبرد در یک ماده واحد کار آسانی نیست، اما این رویکرد امکان ترکیب رسانایی الکتریکی بالا با رسانایی گرمایی پایین را فراهم می‌کند؛ ویژگی‌ای که یکی از پیش‌نیازهای اساسی برای دستیابی به مواد ترموالکتریک با عملکرد بالا محسوب می‌شود [۱۱۵و۱۱۶]. این نوع رفتار عمدتاً در مواد نیمه‌رسانا مشاهده می‌شود؛ زیرا این مواد معمولاً رسانایی الکتریکی نسبتاً پایین و رسانایی گرمایی بالا دارند [۱۱۷].

پژوهش‌هایی با هدف به‌کارگیری مواد آنتروپی‌بالا در کاربردهای ترموالکتریک تاکنون انجام شده‌اند و نتایج قابل‌توجهی به همراه داشته‌اند. برای مثال، یک کالکوژنید آنتروپی‌بالا با ترکیب $Pb_{0.935}Na_{0.025}Cd_{0.04}Se_{0.5}S_{0.25}Te_{0.25}$ برای ساخت یک ماژول ترموالکتریک بخش‌بندی‌شده مورد استفاده قرار

[9] (Thermoelectric Materials) [3] [9] (Seebeck effect) [4]

گرفت. این ماژول در اختلاف دمای $\Delta T = 506\ K$ به بازده تبدیل انرژی ۱۲% دست یافت که از جمله بالاترین مقادیر گزارش‌شده برای سامانه‌های ترموالکتریک محسوب می‌شود [۱۱۳]. این عملکرد مطلوب از طریق تنظیم نظام‌مند و تدریجی ترکیب شیمیایی ماده حاصل شد؛ به‌گونه‌ای که با تغییرات مرحله‌به‌مرحله در ترکیب، در نهایت پیکربندی بهینه برای دستیابی به بیشترین بازده ترموالکتریک به دست آمد.

در مجموع، ترکیب پیچیدگی شیمیایی و بی‌نظمی ترکیبی با رسانایی الکتریکی نسبتاً بالای نیمه‌رساناها، مواد آنتروپی‌بالا را به یکی از امیدبخش‌ترین دسته‌های مواد برای نسل آینده سامانه‌های ترموالکتریک تبدیل کرده است [۱۱۸–۱۲۰]. از سوی دیگر، تأثیر چشمگیر جانشینی چندعنصری، که از طریق ایجاد اعوجاج‌های موضعی در شبکه بلوری موجب کاهش رسانایی گرمایی می‌شود ــ زیرا این اعوجاج‌ها سبب پراکندگی فونون‌های حامل گرما می‌شوند ــ فرصت ارزشمندی را برای توسعه مواد ترموالکتریک پیشرفته با عملکرد بالا فراهم می‌کند.


۳-۳- نیمه‌رساناها

نیمه‌رساناهای با عملکرد بالا برای عملکرد صحیح ترانزیستورها، که واحد بنیادی هر مدار الکتریکی را تشکیل می‌دهند، از اهمیت اساسی برخوردارند. تحرک و غلظت حامل‌های بار معمولاً تحت تأثیر عیوب موجود در ساختار بلوری، اعوجاج‌های شبکه بلوری و مرزهای دانه یا مرزهای فازی قرار می‌گیرند. اگرچه مرزهای فازی را می‌توان از طریق پایدارسازی فازهایی که در شرایط معمول از نظر ترمودینامیکی ناپایدار هستند ــ برای مثال، با استفاده از پایدارسازی آنتروپی ــ حذف یا کاهش داد، اما اعوجاج‌های ذاتی شبکه بلوری که در نتیجه این فرایند ایجاد می‌شوند، می‌توانند مانع مهمی در ساخت نیمه‌رساناهای با تحرک بالای حامل‌ها باشند؛ زیرا این اعوجاج‌ها به‌عنوان مراکز پراکندگی الکترون عمل می‌کنند [۱۲۱و۱۲۲].

از آنجا که مواد آنتروپی‌بالا به‌طور طبیعی، به دلیل حضور تعداد زیادی عنصر در شبکه بلوری، دارای اعوجاج‌های شبکه هستند، دستیابی به نیمه‌رساناهای آنتروپی‌بالا با عملکرد مطلوب، چالش‌برانگیز است. با این وجود، تلاش‌های گسترده‌ای برای توسعه نیمه‌رساناهای آنتروپی‌بالا در حال انجام است؛ موادی که بتوانند، برای مثال، تغییرات ساختاری وابسته به دما را تجربه کنند و از این طریق، ساختار نوار انرژی آن‌ها تغییر یابد [۱۲۳–۱۲۶].

علاوه بر رسانایی الکتریکی، پارامترهای دیگری مانند ولتاژ آستانه، جریان روشن/خاموش و دوام نیز در عملکرد ادوات الکترونیکی، به‌ویژه ترانزیستورها، نقش بسیار مهمی دارند. در فناوری‌های نیمه‌رسانای مکمل اکسید فلزی، استفاده از نیمه‌رساناهای نوع n و نوع p با عملکردی مشابه برای طراحی معماری مدارها مطلوب است. با این حال، نیمه‌رساناهای نوع p معمولاً با محدودیت‌هایی در تحرک حامل‌های بار مواجه هستند؛ محدودیتی که اغلب تنها با استفاده از روش‌های پرهزینه مهندسی کرنش قابل رفع است. در این روش‌ها، شبکه بلوری تحت کرنش قرار می‌گیرد؛ برای مثال، از طریق رشد اپیتاکسیال[9] بر روی موادی که دارای پارامتر شبکه اندکی متفاوت هستند. این کرنش می‌تواند موجب بهبود رسانایی الکترونی یا حفره‌ای شود. از آنجا که چنین کرنشی به‌صورت ذاتی در مواد آنتروپی‌بالا و در نتیجه تفاوت اندازه یون‌های تشکیل‌دهنده وجود دارد، توسعه راهبردهایی برای بهره‌برداری از این ویژگی ذاتی می‌تواند بسیار امیدبخش باشد. علاوه بر این، مواد آنتروپی‌بالا را می‌توان به‌گونه‌ای مهندسی و طراحی کرد که خواص مورد نظر حاصل شود یا فضای پارامترهای شیمیایی برای انتخاب مواد گسترش یابد؛ امری که امکان دستیابی به ترکیب‌هایی را فراهم می‌کند که در شرایط معمول، به دلیل محدودیت‌های حلالیت، قابل دستیابی نیستند [۱۰۱].

[9] (epitaxial growth) [5]



شکل ۴. (الف) کاهش هدایت حرارتی شبکه در اثر کوتاه شدن طول مسیر آزاد فونون‌ها را نشان می‌دهد، (ب) میزان اعوجاج شبکه بلوری در فاز پیروکلور آنتروپی بالا را نمایش می‌دهد، (ج) جهت جابه‌جایی اتم‌ها را مشخص می‌کند، (د) و (هـ) به‌ترتیب ساختار ایده‌آل و ساختار آنتروپی بالای فاز پیروکلور را مقایسه می‌کنند و (و) تغییر زاویه‌های پیوند ناشی از اعوجاج شبکه را نشان می‌دهد. این تغییرات موجب اصلاح ساختار الکترونی، کاهش هدایت حرارتی و بهبود عملکرد مواد آنتروپی بالا در کاربردهای الکترونیکی و ترموالکتریکی می‌شوند [۷،۱۱۳].

۴- نقش عیوب

تنوع فضای ترکیبی در مواد آنتروپی‌بالا را می‌توان، همان‌گونه که در توسعه سایر مواد نیز مرسوم است، از طریق ایجاد و مهندسی عیوب بیش از پیش گسترش داد. عیوب بلوری ــ شامل عیوب نقطه‌ای مانند جای‌خالی‌ها و اتم‌های بین‌نشینی، عیوب خطی مانند نابجایی‌ها، فصل مشترک‌ها نظیر مرزهای دانه و سطوح، و همچنین عیوب سه‌بعدی مانند ذرات فاز دوم و تخلخل‌ها ــ می‌توانند به‌عنوان عناصر طراحی ریزساختار برای توسعه مواد

جدید و بهبود خواص آن‌ها مورد استفاده قرار گیرند. عیوب، به‌طور گسترده در مواد مورد استفاده در فناوری‌های نوین حضور دارند و درک صحیح نقش آن‌ها برای مهندسی خواص مطلوب ضروری است. این خواص می‌توانند شامل استحکام مکانیکی، نیروی پسماند مغناطیسی (کوارسیتی)، فعالیت کاتالیستی یا حتی ترکیبی از چندین ویژگی عملکردی، مانند رسانایی الکتریکی هم‌زمان با استحکام مکانیکی بالا، باشند.

اگرچه استفاده از عیوب بلوری به‌عنوان عناصر طراحی برای اصلاح و بهینه‌سازی خواص در مواد آنتروپی‌بالا هنوز به‌طور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است، اما ظرفیت‌ها و فرصت‌های این رویکرد بسیار گسترده است. تمرکز محدود بر مهندسی عیوب در *HEM* ها عمدتاً ناشی از نوظهور بودن این حوزه پژوهشی و نیز پیچیدگی برهم‌کنش‌های میان عیوب و محیط شیمیایی پیچیده این مواد است؛ موضوعی که تحلیل آن را با استفاده از روش‌های پیشرفته مشخصه‌یابی و شبیه‌سازی‌های محاسباتی با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه می‌کند. برای مثال، در آلیاژهای *MoNbTaVW*، عیوب شاتکی به‌عنوان مطلوب‌ترین عیوب ذاتی شناخته شده‌اند و انرژی تشکیل آن‌ها برابر با *eV* (۳/۴۸ ± ۰/۲۷) به ازای هر اتم گزارش شده است *[۱۴۱-۱۴۳]*. از آنجا که این مقدار از میانگین انرژی تشکیل جای‌خالی در تنگستن خالص بیشتر است، انتظار می‌رود که در شرایط تعادلی، غلظت جای‌خالی‌ها در این آلیاژ کمتر باشد. نکته قابل‌توجه دیگر آن است که اتم‌های بین‌نشینی در این ترکیب، حتی فراتر از موقعیت‌های نزدیک‌ترین همسایه، مهاجرتی تقریباً بدون مانع انرژی دارند. این ویژگی بیانگر آن است که احتمال حذف و بازترکیب آسیب‌های ناشی از تابش در این آلیاژها بیشتر است و در نتیجه، آلیاژهای آنتروپی‌بالا از این نوع گزینه‌های بسیار مناسبی برای کاربرد در راکتورهای هسته‌ای و همجوشی به شمار می‌روند.

اگرچه پیش‌تر درباره نقش عیوب نقطه‌ای، مانند جای‌خالی‌ها، که در اثر آلایش (دوپینگ) مواد آنتروپی‌بالا با کاتیون‌ها یا آنیون‌هایی با ظرفیت‌های متفاوت ایجاد می‌شوند، بحث شد، اما ظرفیت مهندسی عیوب در این مواد بسیار فراتر از این موارد است. برهم‌کنش عیوبی مانند نابجایی‌ها و مرزهای دانه با ترکیب شیمیایی پیچیده مواد آنتروپی‌بالا می‌تواند به پدیده جدایش عناصرمنجر شود. این جدایش، خواص ماده را تغییر می‌دهد و می‌تواند موجب بروز پدیده‌هایی مانند قفل‌شدگی نابجایی‌ها یا ترمیم آسیب‌های ناشی از تابش شود *[۱۴۴و۱۴۵]*. علاوه بر این، افزودن انتخابی عناصر یا تغییر استوکیومتری عناصر نیز می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر تشکیل دانه‌ها و اندازه دانه داشته باشد. از آنجا که ارتباط میان برخی خواص مکانیکی مواد و اندازه دانه به‌خوبی و در قالب اثر هال-پچ شناخته شده است، می‌توان با انتخاب دقیق عناصر تشکیل‌دهنده و تنظیم نسبت‌های ترکیبی، سختی ماده را به‌طور دقیق کنترل و بهینه‌سازی کرد. در نتیجه، چنین مواد مهندسی‌شده‌ای می‌توانند به‌عنوان پوشش‌های محافظ با عملکرد بالا در صنایع مختلف، از جمله هوافضا، صنعت ابزار و بخش ساخت‌وساز، مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از مسیرهای جدید برای اصلاح و مهندسی مواد آنتروپی‌بالا، کاهش اندازه دانه‌ها به‌منظور دستیابی به کسر حجمی بالایی از مرزهای دانه است. لازم است تأثیر اندازه دانه بر فعالیت کاتالیستی *HEM* ها، از خوشه‌های آنتروپی‌بالا که تنها از تعداد محدودی اتم تشکیل شده‌اند تا نانوذرات و ذرات در مقیاس میکرومتر، به‌صورت نظام‌مند مورد بررسی قرار گیرد. همچنین، آرایه‌های متخلخل متشکل از ذرات یا نانوذرات آنتروپی‌بالا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند؛ زیرا در چنین ساختارهایی، اندازه حفره‌ها و توزیع آن‌ها می‌توانند به‌عنوان پارامترهای طراحی برای تنظیم و بهینه‌سازی خواص مواد مورد استفاده قرار گیرند. علاوه بر این، ساختارهای نانوکامپوزیتی متشکل از دو یا چند فاز جامد مجزا، که دست‌کم یکی از آن‌ها یک ماده آنتروپی‌بالا باشد، رویکردی مکمل برای استفاده از عیوب به‌عنوان عناصر طراحی در مهندسی مواد به شمار می‌روند. چنین ساختارهایی می‌توانند با بهره‌گیری هم‌زمان از مزایای فصل مشترک بین فازها و ویژگی‌های منحصربه‌فرد مواد آنتروپی‌بالا، امکان دستیابی به خواص عملکردی جدید و بهبودیافته را فراهم کنند.

توسعه و شناخت مواد آنتروپی‌بالا هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد. پژوهش‌ها درباره آلیاژهای آنتروپی‌بالا پیشرفت بیشتری داشته‌اند و تلاش‌های اولیه‌ای برای بررسی نقش عیوب در خواص ساختاری و عملکردی این مواد انجام شده است؛ با این حال، همچنان فرصت‌های فراوانی برای درک بهتر انواع مختلف عیوب و برهم‌کنش آن‌ها با محیط شیمیایی پیچیده این مواد وجود دارد. اگرچه شیمی عیوب در سرامیک‌های آنتروپی‌بالا هنوز تا

حد زیادی ناشناخته باقی مانده است، مطالعات انجام‌شده روی اکسیدهای آنتروپی‌بالا نتایج امیدوارکننده‌ای را نشان داده‌اند. برای مثال، مشخص شده است که ایجاد عیوب در *HEO* ها می‌تواند موجب افزایش فعالیت کاتالیستی، بهبود خواص نفوذی و ارتقای رفتار الکتریکی در اسپینل‌های با چگالی بالای عیوب، مانند *$(CrMnFeCoNi)_3O_4$* (برای واکنش تکامل اکسیژن *(OER)*)، یا در کاتالیست لایه‌ای متخلخل *(holey lamellar)* *(CoNiCuMgZn)O* (برای اکسایش بنزیل الکل) شود [۷۰و۱٤٦و۱٤۷]. چندین مطالعه نشان داده‌اند که تشکیل عیوب اکسیژن در *HEO* ها می‌تواند عملکرد کاتالیستی را بهبود بخشد؛ با این حال، این احتمال نیز وجود دارد که بهبودهای مشاهده‌شده، دست‌کم تا حدی، ناشی از تغییرات ایجادشده در سطح ماده باشند. بنابراین، هنوز به‌طور قطعی مشخص نیست که آیا ایجاد هدفمند عیوب، به‌ویژه عیوب اکسیژن، به‌تنهایی عامل اصلی این بهبود عملکرد است یا خیر. با وجود این، نتایج این مطالعات چشم‌انداز بسیار امیدوارکننده‌ای را برای پژوهش‌های آینده فراهم می‌کنند؛ نه‌تنها در زمینه آلیاژهای آنتروپی‌بالا (*HEAs*)، بلکه همچنین در حوزه سرامیک‌های آنتروپی‌بالا.

۵- نتیجه‌گیری

مواد پرآنتروپی با ترکیب حداقل پنج عنصر مختلف در یک ساختار بلوری واحد، به‌عنوان رویکردی نوین در طراحی مواد، امکان دستیابی به خواصی را فراهم کرده‌اند که در مواد متعارف قابل دستیابی نیست. این مواد با بهره‌گیری از ویژگی‌هایی مانند اثر کوکتل، اعوجاج شبکه، چگالی بالای عیوب و پایدارسازی ساختاری، توانسته‌اند عملکرد مواد را در کاربردهای کلیدی به‌طور چشمگیری بهبود بخشند.

در باتری‌های سدیمی، اکسیدهای پرآنتروپی پایداری بیش از ۲۰۰۰ چرخه در نرخ $C10$ و ظرفیت ۱۰۰ میلی‌آمپر–ساعت بر گرم نشان داده‌اند که در مقایسه با حدود ۳۰ میلی‌آمپر–ساعت بر گرم برای مواد کم‌آنتروپی، افزایش قابل‌توجهی است. در آندهای باتری لیتیومی، اکسید پرآنتروپی *(CoCuMgNiZn)O* ظرفیتی حدود ۶۰۰ میلی‌آمپر–ساعت بر گرم را برای بیش از ۳۰۰ چرخه حفظ کرده است. در کاتالیزورهای تجزیه آب، سولفید پرآنتروپی پتانسیل اضافی تنها ۲۴۶ میلی‌ولت در چگالی جریان ۱۰۰ میلی‌آمپر بر سانتی‌متر مربع و پایداری بیش از ۱۲۰۰۰ چرخه نشان داده است. در دی‌الکتریک‌ها، ثابت دی‌الکتریک تا $۱/۱ \times ۱۰^6$ و چگالی انرژی ذخیره‌سازی تا ۱۸۲ ژول بر سانتی‌متر مکعب گزارش شده است. در مواد ترموالکتریک، بازده تبدیل تا ۱۲ درصد در اختلاف دمای ۵۰۶ کلوین دستیافته است.

با این حال، پژوهش در این حوزه هنوز در مراحل اولیه است و چالش‌هایی مانند پیچیدگی شیمیایی بالا، دشواری پیش‌بینی خواص و نیاز به درک عمیق‌تر رابطه بین ساختار و خواص وجود دارد. برای غلبه بر این چالش‌ها، ترکیب روش‌های آزمایشی پرسرعت با مدل‌سازی نظری و هوش مصنوعی ضروری است. در مجموع، مواد پرآنتروپی با پتانسیل بی‌نظیر خود در طراحی و سفارشی‌سازی خواص، آینده‌ای روشن در توسعه مواد پیشرفته برای فناوری‌های پایدار دارند.

منابع

1. Cantor, B., Chang, I. T. H., Knight, P. & Vincent, A. J. B. Microstructural development in equiatomic multicomponent alloys. *Materials Science and Engineering A* 375–377, 213–218 (2004).
2. Yeh, J.-W. et al. Nanostructured high-entropy alloys with multiple principal elements: novel alloy design concepts and outcomes. *Advanced Engineering Materials* 6, 299–303 (2004).
3. Rost, C. M. et al. Entropy-stabilized oxides. *Nature Communications* 6, 8485 (2015).
4. George, E. P., Raabe, D. & Ritchie, R. O. High-entropy alloys. *Nature Reviews Materials* 4, 515–534 (2019).
5. Oses, C., Toher, C. & Curtarolo, S. High-entropy ceramics. *Nature Reviews Materials* 5, 295–309 (2020).
6. Brahlek, M. et al. What is in a name: defining 'high entropy' oxides. *APL Materials* 10, 110902 (2022).
7. Yang, B. et al. High-entropy enhanced capacitive energy storage. *Nature Materials* 21, 1074–1080 (2022).
8. Aamlid, S. S., Oudah, M., Rottler, J. & Hallas, A. M. Understanding the role of entropy in high entropy oxides. *Journal of the American Chemical Society* 145, 5991–6006 (2023).

9. Miracle, D. B. & Senkov, O. N. A critical review of high entropy alloys and related concepts. *Acta Materialia* 122, 448–511 (2017).
10. Spurling, R. J., Lass, E. A., Wang, X. & Page, K. Entropy-driven phase transitions in complex ceramic oxides. *Physical Review Materials* 6, 090301 (2022).
11. Ma, D., Grabowski, B., Körmann, F., Neugebauer, J. & Raabe, D. Ab initio thermodynamics of the CoCrFeMnNi high entropy alloy: importance of entropy contributions beyond the configurational one. *Acta Materialia* 100, 90–97 (2015).
12. Körmann, F., Ikeda, Y., Grabowski, B. & Sluiter, M. H. F. Phonon broadening in high entropy alloys. *npj Computational Materials* 3, 1–9 (2017).
13. Chang, C.-C. et al. Lattice distortion or cocktail effect dominates the performance of tantalum-based high-entropy nitride coatings. *Applied Surface Science* 577, 151894 (2022).
14. Braun, J. L. et al. Charge-induced disorder controls the thermal conductivity of entropy-stabilized oxides. *Advanced Materials* 30, 1805004 (2018).
15. Ning, Y. et al. Achieving high energy storage properties in perovskite oxide via high-entropy design. *Ceramics International* 49, 12214–12223 (2023).
16. Bérardan, D., Franger, S., Meena, A. K. & Dragoe, N. Room temperature lithium superionic conductivity in high entropy oxides. *Journal of Materials Chemistry A* 4, 9536–9541 (2016).
17. Xiang, H. et al. High-entropy ceramics: present status, challenges, and a look forward. *Journal of Advanced Ceramics* 10, 385–441 (2021).
18. Wang, J. et al. P2-type layered high-entropy oxides as sodium-ion cathode materials. *Materials Futures* 1, 035104 (2022).
19. Zhang, R. et al. Compositionally complex doping for zero-strain zero-cobalt layered cathodes. *Nature* 610, 67–73 (2022).
20. Zhao, C., Ding, F., Lu, Y., Chen, L. & Hu, Y. High-entropy layered oxide cathodes for sodium-ion batteries. *Angewandte Chemie International Edition* 59, 264–269 (2020).
21. Fu, F. et al. Entropy and crystal-facet modulation of P2-type layered cathodes for long-lasting sodium-based batteries. *Nature Communications* 13, 2826 (2022).
22. Ding, F. et al. Using high-entropy configuration strategy to design na-ion layered oxide cathodes with superior electrochemical performance and thermal stability. *Journal of the American Chemical Society* 144, 8286–8295 (2022).
23. Ma, Y. et al. High-entropy energy materials: challenges and new opportunities. *Energy & Environmental Science* 14, 2883–2905 (2021).
24. Amiri, A. & Shahbazian-Yassar, R. Recent progress of high-entropy materials for energy storage and conversion. *Journal of Materials Chemistry A* 9, 782–823 (2021).
25. Lin, L. et al. High-entropy sulfides as electrode materials for Li-ion batteries. *Advanced Energy Materials* 12, 2103090 (2022).
26. Sarkar, A. et al. High entropy oxides for reversible energy storage. *Nature Communications* 9, 3400 (2018).
27. Cui, Y. et al. High entropy fluorides as conversion cathodes with tailorable electrochemical performance. *Journal of Energy Chemistry* 72, 342–351 (2022).
28. Petrovičovà, B. et al. High-entropy spinel oxides produced via sol-gel and electrospinning and their evaluation as anodes in Li-ion batteries. *Applied Sciences* 12, 5965 (2022).
29. Triolo, C., Xu, W., Petrovičovà, B., Pinna, N. & Santangelo, S. Evaluation of entropy-stabilized (Mg0.2Co0.2Ni0.2Cu0.2Zn0.2)O oxides produced via solvothermal method or electrospinning as anodes in lithium-ion batteries. *Advanced Functional Materials* 32, 2202892 (2022).
30. Wang, K. et al. Synergy of cations in high entropy oxide lithium ion battery anode. *Nature Communications* 14, 1487 (2023).
31. Wang, Q. et al. Multi-anionic and -cationic compounds: new high entropy materials for advanced Li-ion batteries. *Energy & Environmental Science* 12, 2433–2442 (2019).
32. Lun, Z. et al. Cation-disordered rocksalt-type high-entropy cathodes for Li-ion batteries. *Nature Materials* 20, 214–221 (2021).
33. Ma, Y. et al. Resolving the role of configurational entropy in improving cycling performance of multicomponent hexacyanoferrate cathodes for sodium-ion batteries. *Advanced Functional Materials* 32, 2202372 (2022).

34. Ma, Y. et al. High-entropy metal–organic frameworks for highly reversible sodium storage. *Advanced Materials* 33, 2101342 (2021).
35. Du, M. et al. High-entropy prussian blue analogues and their oxide family as sulfur hosts for lithium–sulfur batteries. *Angewandte Chemie* 134, e202209350 (2022).
36. Xing, J., Zhang, Y., Jin, Y. & Jin, Q. Active cation-integration high-entropy Prussian blue analogues cathodes for efficient Zn storage. *Nano Research* 16, 2486–2494 (2023).
37. Varzi, A., Mattarozzi, L., Cattarin, S., Guerriero, P. & Passerini, S. 3D porous Cu–Zn alloys as alternative anode materials for Li-Ion batteries with superior low T performance. *Advanced Energy Materials* 8, 1701706 (2018).
38. Wei, Y. et al. Embedding the high entropy alloy nanoparticles into carbon matrix toward high performance Li-ion batteries. *Journal of Alloys and Compounds* 938, 168610 (2023).
39. Osenciat, N. et al. Charge compensation mechanisms in Li-substituted high-entropy oxides and influence on Li superionic conductivity. *Journal of the American Ceramic Society* 102, 6156–6162 (2019).
40. Biesuz, M. et al. Ni-free high-entropy rock salt oxides with Li superionic conductivity. *Journal of Materials Chemistry A* 10, 23603–23616 (2022).
41. Grzesik, Z. et al. Defect structure and transport properties in (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)O high entropy oxide. *Journal of the European Ceramic Society* 39, 4292–4298 (2019).
42. Zeng, Y. et al. High-entropy mechanism to boost ionic conductivity. *Science* 378, 1320–1324 (2022).
43. Stockham, M. P., Dong, B. & Slater, P. R. High entropy lithium garnets — testing the compositional flexibility of the lithium garnet system. *Journal of Solid State Chemistry* 308, 122944 (2022).
44. Kuo, C.-H. et al. A novel garnet-type high-entropy oxide as air-stable solid electrolyte for Li-ion batteries. *APL Materials* 10, 121104 (2022).
45. Sastre, J. et al. Lithium garnet Li7La3Zr2O12 electrolyte for all-solid-state batteries: closing the gap between bulk and thin film Li-ion conductivities. *Advanced Materials Interfaces* 7, 2000425 (2020).
46. Lin, J. et al. A high-entropy multicationic substituted lithium argyrodite superionic solid electrolyte. *ACS Materials Letters* 4, 2187–2194 (2022).
47. Strauss, F. et al. High-entropy polyanionic lithium superionic conductors. *ACS Materials Letters* 4, 418–423 (2022).
48. Moździerz, M. et al. Mixed ionic-electronic transport in the high-entropy (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)1−xLixO oxides. *Acta Materialia* 208, 116735 (2021).
49. Hsu, S.-H. et al. An earth-abundant catalyst-based seawater photoelectrolysis system with 17.9% solar-to-hydrogen efficiency. *Advanced Materials* 30, 1707261 (2018).
50. Guan, J., Bai, X. & Tang, T. Recent progress and prospect of carbon-free single-site catalysts for the hydrogen and oxygen evolution reactions. *Nano Research* 15, 818–837 (2022).
51. Lee, Y., Suntivich, J., May, K. J., Perry, E. E. & Shao-Horn, Y. Synthesis and activities of rutile IrO2 and RuO2 nanoparticles for oxygen evolution in acid and alkaline solutions. *Journal of Physical Chemistry Letters* 3, 399–404 (2012).
52. Liu, J. et al. NiO as a bifunctional promoter for RuO2 toward superior overall water splitting. *Small* 14, 1704073 (2018).
53. Koo, J. Y. et al. Suppression of cation segregation in (La,Sr)CoO3−δ by elastic energy minimization. *ACS Applied Materials & Interfaces* 10, 8057–8065 (2018).
54. Fu, M., Ma, X., Zhao, K., Li, X. & Su, D. High-entropy materials for energy-related applications. *iScience* 24, 102177 (2021).
55. Sun, Y. & Dai, S. High-entropy materials for catalysis: a new frontier. *Science Advances* 7, eabg1600 (2021).
56. Tsai, C.-F., Wu, P.-W., Lin, P., Chao, C.-G. & Yeh, K.-Y. Sputter deposition of multi-element nanoparticles as electrocatalysts for methanol oxidation. *Japanese Journal of Applied Physics* 47, 5755–5761 (2008).
57. Tsai, C.-F., Yeh, K.-Y., Wu, P.-W., Hsieh, Y.-F. & Lin, P. Effect of platinum present in multi-element nanoparticles on methanol oxidation. *Journal of Alloys and Compounds* 478, 868–871 (2009).
58. Yao, Y. et al. Carbothermal shock synthesis of high-entropy-alloy nanoparticles. *Science* 359, 1489–1494 (2018).
59. Yao, Y. et al. Computationally aided, entropy-driven synthesis of highly efficient and durable multi-elemental alloy catalysts. *Science Advances* 6, eaaz0510 (2020).
60. Xie, P. et al. Highly efficient decomposition of ammonia using high-entropy alloy catalysts. *Nature Communications* 10, 4011 (2019).

61. Ding, Z. et al. High entropy intermetallic–oxide core–shell nanostructure as superb oxygen evolution reaction catalyst. *Advanced Sustainable Systems* 4, 1900105 (2020).
62. Jin, Z. et al. Nanoporous Al-Ni-Co-Ir-Mo high-entropy alloy for record-high water splitting activity in acidic environments. *Small* 15, 1904180 (2019).
63. Schweidler, S. et al. Synthesis of perovskite-type high-entropy oxides as potential candidates for oxygen evolution. *Frontiers in Energy Research* 10, 983979 (2022).
64. Wang, T., Chen, H., Yang, Z., Liang, J. & Dai, S. High-entropy perovskite fluorides: a new platform for oxygen evolution catalysis. *Journal of the American Chemical Society* 142, 4550–4554 (2020).
65. Stenzel, D. et al. High-entropy spinel-structure oxides as oxygen evolution reaction electrocatalyst. *Frontiers in Energy Research* 10, 942314 (2022).
66. Nguyen, T. X., Su, Y., Lin, C. & Ting, J. Self-reconstruction of sulfate-containing high entropy sulfide for exceptionally high-performance oxygen evolution reaction electrocatalyst. *Advanced Functional Materials* 31, 2106229 (2021).
67. Sun, Z. et al. High entropy spinel-structure oxide for electrochemical application. *Chemical Engineering Journal* 431, 133448 (2022).
68. Zhai, S. et al. The use of poly-cation oxides to lower the temperature of two-step thermochemical water splitting. *Energy & Environmental Science* 11, 2172–2178 (2018).
69. Qiu, H.-J. et al. Noble metal-free nanoporous high-entropy alloys as highly efficient electrocatalysts for oxygen evolution reaction. *ACS Materials Letters* 1, 526–533 (2019).
70. Einert, M. et al. Mesoporous high-entropy oxide thin films: electrocatalytic water oxidation on high-surface-area spinel $(Cr_{0.2}Mn_{0.2}Fe_{0.2}Co_{0.2}Ni_{0.2})_3O_4$ electrodes. *ACS Applied Energy Materials* 5, 717–730 (2022).
71. Nguyen, T. X., Liao, Y.-C., Lin, C.-C., Su, Y.-H. & Ting, J.-M. Advanced high entropy perovskite oxide electrocatalyst for oxygen evolution reaction. *Advanced Functional Materials* 31, 2101632 (2021).
72. Duan, C. et al. Nanosized high entropy spinel oxide $(FeCoNiCrMn)_3O_4$ as a highly active and ultra-stable electrocatalyst for the oxygen evolution reaction. *Sustainable Energy & Fuels* 6, 1479–1488 (2022).
73. Dąbrowa, J. et al. Formation of solid solutions and physicochemical properties of the high-entropy $Ln_{1-x}Sr_x(Co,Cr,Fe,Mn,Ni)O_{3-\delta}$ (Ln = La, Pr, Nd, Sm or Gd) perovskites. *Materials* 14, 5264 (2021).
74. Triolo, C. et al. Evaluation of electrospun spinel-type high-entropy $(Cr_{0.2}Mn_{0.2}Fe_{0.2}Co_{0.2}Ni_{0.2})_3O_4$, $(Cr_{0.2}Mn_{0.2}Fe_{0.2}Co_{0.2}Zn_{0.2})_3O_4$ and $(Cr_{0.2}Mn_{0.2}Fe_{0.2}Ni_{0.2}Zn_{0.2})_3O_4$ oxide nanofibers as electrocatalysts for oxygen evolution in alkaline medium. *Energy Advances* 2, 667–678 (2023).
75. Li, X. et al. High entropy materials based electrocatalysts for water splitting: synthesis strategies, catalytic mechanisms, and prospects. *Nano Research* https://doi.org/10.1007/s12274-022-5207-4 (2022).
76. Zhang, G. et al. High entropy alloy as a highly active and stable electrocatalyst for hydrogen evolution reaction. *Electrochimica Acta* 279, 19–23 (2018).
77. Löffler, T. et al. Toward a paradigm shift in electrocatalysis using complex solid solution nanoparticles. *ACS Energy Letters* 4, 1206–1214 (2019).
78. Li, J., Liu, Y., Chen, H., Zhang, Z. & Zou, X. Design of a multilayered oxygen-evolution electrode with high catalytic activity and corrosion resistance for saline water splitting. *Advanced Functional Materials* 31, 2101820 (2021).
79. Tong, W. et al. Electrolysis of low-grade and saline surface water. *Nature Energy* 5, 367–377 (2020).
80. Kuang, Y. et al. Solar-driven, highly sustained splitting of seawater into hydrogen and oxygen fuels. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA* 116, 6624–6629 (2019).
81. Vos, J. G., Wezendonk, T. A., Jeremiasse, A. W. & Koper, M. T. M. MnO_x/IrO_x as selective oxygen evolution electrocatalyst in acidic chloride solution. *Journal of the American Chemical Society* 140, 10270–10281 (2018).
82. Bennett, J. Electrodes for generation of hydrogen and oxygen from seawater. *International Journal of Hydrogen Energy* 5, 401–408 (1980).
83. Arnold, S., Wang, L. & Presser, V. Dual-use of seawater batteries for energy storage and water desalination. *Small* 18, 2107913 (2022).
84. Hong, J., Cho, K.-H., Presser, V. & Su, X. Recent advances in wastewater treatment using semiconductor photocatalysts. *Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry* 36, 100644 (2022).
85. Srimuk, P., Su, X., Yoon, J., Aurbach, D. & Presser, V. Charge-transfer materials for electrochemical water desalination, ion separation and the recovery of elements. *Nature Reviews Materials* 5, 517–538 (2020).

86. Wang, L., Zhang, Y., Moh, K. & Presser, V. From capacitive deionization to desalination batteries and desalination fuel cells. *Current Opinion in Electrochemistry* 29, 100758 (2021).
87. Löffler, T., Ludwig, A., Rossmeisl, J. & Schuhmann, W. What makes high-entropy alloys exceptional electrocatalysts? *Angewandte Chemie International Edition* 60, 26894–26903 (2021).
88. Zhang, Y. et al. In situ coupling of Ag nanoparticles with high-entropy oxides as highly stable bifunctional catalysts for wearable Zn–Ag/Zn–air hybrid batteries. *Nanoscale* 13, 16164–16171 (2021).
89. Baiutti, F. et al. A high-entropy manganite in an ordered nanocomposite for long-term application in solid oxide cells. *Nature Communications* 12, 2660 (2021).
90. Jin, Z. et al. Eight-component nanoporous high-entropy oxides with low Ru contents as high-performance bifunctional catalysts in Zn–air batteries. *Small* 18, 2107207 (2022).
91. Jin, Z. et al. A fourteen-component high-entropy alloy@oxide bifunctional electrocatalyst with a record-low ΔE of 0.61 V for highly reversible Zn–air batteries. *Chemical Science* 13, 12056–12064 (2022).
92. Yu, T., Xu, H., Jin, Z., Zhang, Y. & Qiu, H.-J. Noble metal-free high-entropy oxide/Co–N–C bifunctional electrocatalyst enables highly reversible and durable Zn-air batteries. *Applied Surface Science* 610, 155624 (2023).
93. Guo, R. & He, T. High-entropy perovskite electrolyte for protonic ceramic fuel cells operating below 600 °C. *ACS Materials Letters* 4, 1646–1652 (2022).
94. Bersuker, G., Zeitzoff, P., Brown, G. & Huff, H. R. Dielectrics for future transistors. *Materials Today* 7, 26–33 (2004).
95. Kim, L., Jung, D., Kim, J., Kim, Y. S. & Lee, J. Strain manipulation in $BaTiO_3/SrTiO_3$ artificial lattice toward high dielectric constant and its nonlinearity. *Applied Physics Letters* 82, 2118–2120 (2003).
96. Sharma, Y. et al. High entropy oxide relaxor ferroelectrics. *ACS Applied Materials & Interfaces* 14, 11962–11970 (2022).
97. Zhang, X. et al. Dielectric properties of novel high-entropy $(La_{0.2}Li_{0.2}Ba_{0.2}Sr_{0.2}Ca_{0.2})Nb_2O_{6-\delta}$ tungsten bronze ceramics. *Journal of Materials Science* 57, 15901–15912 (2022).
98. Zhou, J., Li, P., Zhang, X., Yan, J. & Qi, X. Effect of configurational entropy on dielectric properties of high-entropy perovskite oxides $(Ce_{0.5},K_{0.5})_x[(Bi_{0.5},Na_{0.5})_{0.25}Ba_{0.25}Sr_{0.25}Ca_{0.25}]_{1-x}TiO_3$. *Journal of Materials Science: Materials in Electronics* 33, 20721–20730 (2022).
99. Ning, Y. et al. Enhanced capacitive energy storage and dielectric temperature stability of A-site disordered high-entropy perovskite oxides. *Journal of Materials Science and Technology* 145, 66–73 (2023).
100. Zhou, S. et al. Dielectric temperature stability and energy storage performance of NBT-based ceramics by introducing high-entropy oxide. *Journal of the American Ceramic Society* 105, 4796–4804 (2022).
101. Li, H. et al. High-entropy oxides: advanced research on electrical properties. *Coatings* 11, 628 (2021).
102. Talluri, B., Aparna, M. L., Sreenivasulu, N., Bhattacharya, S. S. & Thomas, T. High entropy spinel metal oxide $(CoCrFeMnNi)_3O_4$ nanoparticles as a high-performance supercapacitor electrode material. *Journal of Energy Storage* 42, 103004 (2021).
103. Xuan, Y., Lin, H. C., Ye, P. D. & Wilk, G. D. Capacitance-voltage studies on enhancement-mode InGaAs metal–oxide–semiconductor field-effect transistor using atomic-layer-deposited Al_2O_3 gate dielectric. *Applied Physics Letters* 88, 263518 (2006).
104. Feng, X., Marques, G. C., Rasheed, F., Tahoori, M. B. & Aghassi-Hagmann, J. Nonquasi-static capacitance modeling and characterization for printed inorganic electrolyte-gated transistors in logic gates. *IEEE Transactions on Electron Devices* 66, 5272–5277 (2019).
105. Kim, S. H. et al. Electrolyte-gated transistors for organic and printed electronics. *Advanced Materials* 25, 1822–1846 (2013).
106. Yang, B. et al. High-entropy design for dielectric materials: status, challenges, and beyond. *Journal of Applied Physics* 133, 110904 (2023).
107. Zhang, P. et al. High-entropy $(Ca_{0.2}Sr_{0.2}Ba_{0.2}La_{0.2}Pb_{0.2})TiO_3$ perovskite ceramics with A-site short-range disorder for thermoelectric applications. *Journal of Materials Science and Technology* 97, 182–189 (2022).
108. Ma, Z. et al. High thermoelectric performance and low lattice thermal conductivity in lattice-distorted high-entropy semiconductors $AgMnSn_{1-x}Pb_xSbTe_4$. *Chemistry of Materials* 34, 8959–8967 (2022).
109. Rost, C. M. et al. Electron and phonon thermal conductivity in high entropy carbides with variable carbon content. *Acta Materialia* 196, 231–239 (2020).

110. Zhang, R.-Z., Gucci, F., Zhu, H., Chen, K. & Reece, M. J. Data-driven design of ecofriendly thermoelectric high-entropy sulfides. *Inorganic Chemistry* 57, 13027–13033 (2018).
111. Fan, L. et al. A novel $MnCoNiCuZnO_5$ complex-phase ceramic for negative temperature coefficient thermistors. *Materials Science in Semiconductor Processing* 142, 106489 (2022).
112. Shi, Z. et al. A-site deficiency improved the thermoelectric performance of high-entropy perovskite manganite-based ceramics. *Journal of Materials Chemistry C* https://doi.org/10.1039/D2TC02952A (2022).
113. Jiang, B. et al. Entropy engineering promotes thermoelectric performance in p-type chalcogenides. *Nature Communications* 12, 3234 (2021).
114. Jiang, B. et al. High-entropy-stabilized chalcogenides with high thermoelectric performance. *Science* 371, 830–834 (2021).
115. Wright, A. J. et al. Size disorder as a descriptor for predicting reduced thermal conductivity in medium- and high-entropy pyrochlore oxides. *Scripta Materialia* 181, 76–81 (2020).
116. Lim, M. et al. Influence of mass and charge disorder on the phonon thermal conductivity of entropy stabilized oxides determined by molecular dynamics simulations. *Journal of Applied Physics* 125, 055105 (2019).
117. Franz, R. & Wiedemann, G. Ueber die Wärme-Leitungsfähigkeit der Metalle. *Annalen der Physik und Chemie* 165, 497–531 (1853).
118. Zheng, Y. et al. Electrical and thermal transport behaviours of high-entropy perovskite thermoelectric oxides. *Journal of Advanced Ceramics* 10, 377–384 (2021).
119. Banerjee, R. et al. High-entropy perovskites: an emergent class of oxide thermoelectrics with ultralow thermal conductivity. *ACS Sustainable Chemistry & Engineering* 8, 17022–17032 (2020).
120. Luo, Y. et al. High thermoelectric performance in the new cubic semiconductor $AgSnSbSe_3$ by high-entropy engineering. *Journal of the American Chemical Society* 142, 15187–15198 (2020).
121. Deng, Z. et al. Semiconducting high-entropy chalcogenide alloys with ambi-ionic entropy stabilization and ambipolar doping. *Chemistry of Materials* 32, 6070–6077 (2020).
122. Mikuła, A. et al. Search for mid- and high-entropy transition-metal chalcogenides — investigating the pentlandite structure. *Dalton Transactions* 50, 9560–9573 (2021).
123. Krawczyk, P. A. et al. High-entropy perovskites as multifunctional metal oxide semiconductors: synthesis and characterization of $(Gd_{0.2}Nd_{0.2}La_{0.2}Sm_{0.2}Y_{0.2})CoO_3$. *ACS Applied Electronic Materials* 2, 3211–3220 (2020).
124. Liang, Y., Luo, B., Dong, H. & Wang, D. Electronic structure and transport properties of sol-gel-derived high-entropy $Ba(Zr_{0.2}Sn_{0.2}Ti_{0.2}Hf_{0.2}Nb_{0.2})O_3$ thin films. *Ceramics International* 47, 20196–20200 (2021).
125. Usharani, N. J., Sanghavi, H. & Bhattacharya, S. S. Factors influencing phase formation and band gap studies of a novel multicomponent high entropy $(Co,Cu,Mg,Ni,Zn)_2TiO_4$ orthotitanate spinel. *Journal of Alloys and Compounds* 888, 161390 (2021).
126. Mazza, A. R. et al. Searching for superconductivity in high entropy oxide Ruddlesden–Popper cuprate films. *Journal of Vacuum Science & Technology A* 40, 013404 (2022).
127. Sarkar, A., Kruk, R. & Hahn, H. Magnetic properties of high entropy oxides. *Dalton Transactions* 50, 1973–1982 (2021).
128. Zhang, J. et al. Long-range antiferromagnetic order in a rocksalt high entropy oxide. *Chemistry of Materials* 31, 3705–3711 (2019).
129. Su, L. et al. Direct observation of elemental fluctuation and oxygen octahedral distortion-dependent charge distribution in high entropy oxides. *Nature Communications* 13, 2358 (2022).
130. Witte, R. et al. High-entropy oxides: an emerging prospect for magnetic rare-earth transition metal perovskites. *Physical Review Materials* 3, 034406 (2019).
131. Sarkar, A. et al. Comprehensive investigation of crystallographic, spin-electronic and magnetic structure of (Co0.2Cr0.2Fe0.2Mn0.2Ni0.2)3O4: unraveling the suppression of configuration entropy in high entropy oxides. *Acta Materialia* 226, 117581 (2022).
132. Jimenez-Segura, M. P. et al. Long-range magnetic ordering in rocksalt-type high-entropy oxides. *Applied Physics Letters* 114, 122401 (2019).
133. Sarkar, A. et al. High entropy approach to engineer strongly correlated functionalities in manganites. *Advanced Materials* https://doi.org/10.1002/adma.202207436 (2022).
134. Sharma, Y. et al. Magnetic texture in insulating single crystal high entropy oxide spinel films. *ACS Applied Materials & Interfaces* 13, 17971–17977 (2021).

135. Johnstone, G. H. J. et al. Entropy engineering and tunable magnetic order in the spinel high-entropy oxide. *Journal of the American Chemical Society* 144, 20590–20600 (2022).
136. Vinnik, D. A. et al. High-entropy oxide phases with magnetoplumbite structure. *Ceramics International* 45, 12942–12948 (2019).
137. Mazza, A. R. et al. Designing magnetism in high entropy oxides. *Advanced Science* 9, 2200391 (2022).
138. Musicó, B. et al. Tunable magnetic ordering through cation selection in entropic spinel oxides. *Physical Review Materials* 3, 104416 (2019).
139. Mazza, A. R. et al. Charge doping effects on magnetic properties of single-crystal La1−xSrx(Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2)O3 ($0 \leq x \leq 0.5$) high-entropy perovskite oxides. *Physical Review B* 104, 094204 (2021).
140. Sharma, Y. et al. Magnetic anisotropy in single-crystal high-entropy perovskite oxide La(Cr0.2Mn0.2Fe0.2Co0.2Ni0.2)O3 films. *Physical Review Materials* 4, 014404 (2020).
141. Zhao, S. Role of chemical disorder and local ordering on defect evolution in high-entropy alloys. *Physical Review Materials* 5, 103604 (2021).
142. Lin-Vines, A. X. et al. Defect behaviour in the MoNbTaVW high entropy alloy (HEA). *Results in Materials* 15, 100320 (2022).
143. Pickering, E. J. et al. High-entropy alloys for advanced nuclear applications. *Entropy* 23, 98 (2021).
144. Aksoy, D. et al. Chemical order transitions within extended interfacial segregation zones in NbMoTaW. *Journal of Applied Physics* 132, 235302 (2022).
145. McCarthy, M. J. et al. Emergence of near-boundary segregation zones in face-centered cubic multiprincipal element alloys. *Physical Review Materials* 5, 113601 (2021).
146. Shu, Y., Bao, J., Yang, S., Duan, X. & Zhang, P. Entropy-stabilized metal-CeOx solid solutions for catalytic combustion of volatile organic compounds. *AIChE Journal* 67, e17046 (2021).
147. Feng, D. et al. Holey lamellar high-entropy oxide as an ultra-high-activity heterogeneous catalyst for solvent-free aerobic oxidation of benzyl alcohol. *Angewandte Chemie International Edition* 59, 19503–19509 (2020).

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

نقش فناوری بلاک‌چین در صنعت برق: رویکردی نوین برای افزایش امنیت، قابلیت اطمینان و مدیریت هوشمند انرژی

مهدی طالبی[1]

[1] استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران،

mehdi.talebi@iau.ac.ir

چکیده

با گسترش شبکه‌های هوشمند برق، ریزشبکه‌ها، منابع تولید پراکنده و خودروهای برقی، نیاز به بستری امن، غیرمتمرکز و قابل اعتماد برای تبادل اطلاعات و انرژی، بیش از گذشته احساس می‌شود. فناوری بلاک‌چین به دلیل ویژگی‌هایی نظیر تمرکززدایی، تغییرناپذیری داده‌ها، شفافیت و امنیت بالا، به عنوان یکی از فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت برق مطرح شده است. این فناوری می‌تواند بسیاری از مشکلات موجود در سیستم‌های سنتی از جمله حملات سایبری، نبود اعتماد میان کاربران، هزینه‌های بالای مدیریت داده و ضعف در رهگیری تراکنش‌ها را برطرف نماید. در این مقاله، کاربردهای بلاک‌چین در حوزه‌های مختلف صنعت برق شامل شبکه‌های هوشمند، تجارت همتا به همتای انرژی، خودروهای برقی، مدیریت ریزشبکه‌ها و امنیت سایبری معرفی می‌شود. همچنین مزایا، محدودیت‌ها و چالش‌های پیاده‌سازی این فناوری در صنعت برق تحلیل شده و یک معماری پیشنهادی برای بهره‌گیری از بلاک‌چین در شبکه‌های توزیع انرژی ارائه می‌شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهند که استفاده از بلاک‌چین می‌تواند موجب افزایش امنیت، کاهش هزینه‌های عملیاتی، بهبود شفافیت و افزایش قابلیت اطمینان شبکه‌های برق گردد.

واژه‌هاي كليدي

بلاک‌چین، صنعت برق، شبکه هوشمند، امنیت سایبری، تجارت انرژی.

۱. مقدمه

صنعت برق طی دهه اخیر دستخوش تغییرات اساسی شده است. افزایش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، توسعه شبکه‌های هوشمند، ورود خودروهای برقی و گسترش اینترنت اشیاء موجب شده است که مدیریت شبکه‌های برق پیچیده‌تر از گذشته شود. در چنین شرایطی، سیستم‌های متمرکز سنتی با مشکلات متعددی نظیر آسیب‌پذیری امنیتی، نبود شفافیت، هزینه‌های بالای مدیریت داده و کاهش قابلیت اطمینان مواجه هستند.

فناوری بلاک‌چین یا زنجیره بلوکی که نخستین بار در سال ۲۰۰۸ برای ارز دیجیتال بیت‌کوین معرفی شد، امروزه فراتر از کاربردهای مالی توسعه یافته و در حوزه‌های متعددی از جمله سلامت، زنجیره تأمین، اینترنت اشیاء و صنعت برق مورد استفاده قرار گرفته است. ویژگی اصلی این فناوری، حذف واسطه‌ها و ایجاد اعتماد میان کاربران از طریق ثبت غیرقابل تغییر تراکنش‌ها است.

فناوری بلاک‌چین مجموعه‌ای از بلوک‌های ساختارمند با قابلیت ثبت اطلاعات است که افراد می‌توانند بدون محدودیت به این بلوک‌ها دسترسی پیدا کنند و با امنیت بالا و اطمینان از حفظ محرمانگی، اطلاعات خود را ثبت کنند. در واقع، بلاک‌چین امکان تبادل و ارسال سریع و ایمن داده‌ها و اطلاعات متنی را فراهم می‌کند. در این فناوری به دلیل شیوه ویژه رمزنگاری داده‌ها، امکان نفوذ به اطلاعات و تغییر آن‌ها به سادگی میسر نیست، چرا که تغییر در هر بلوک به اطلاع تمام بلوک‌های دیگر می‌رسد. اگر چه ارزهای دیجیتال یکی از مهم‌ترین کاربردهای فناوری بلاکچین هستند اما دامنه کاربرد و تأثیرگذاری این فناوری بسیار گسترده‌تر است. حوزه‌های مالی، مدیریت اراضی، حمل و نقل، سلامت و آموزش از بخش‌هایی هستند که از این فناوری بهره می‌برند. بلاکچین همچنین پتانسیل زیادی در ایجاد ارزش برای صنایع تولیدی دارد. این فناوری با افزایش رؤیت‌پذیری در تمام حوزه‌های تولید از جمله تأمین‌کنندگان، مدیریت منابع استراتژیک، تدارکات و عملیات (مانند خدمات و نظارت در سطح ماشین) این قابلیت را دارد که مدل‌های درآمدی کاملا جدیدی را در تولید شکل دهد. بلاک‌چین امکان تبادلات مالی ایمن را فراهم می‌کند. این امر خریداران را قادر می‌سازد، فرایند خرید خود را به صورت یکپارچه انجام دهند و خریداران و فروشندگان را در یک شبکه واحد در کنار هم قرار دهد. همچنین قابلیت ردیابی تراکنش‌ها میان سازمان‌ها از طریق این فناوری میسر می‌گردد (نظام‌آبادی‌پور، ۱۴۰۲).

در شبکه‌های برق آینده، میلیون‌ها تجهیز شامل کنتورهای هوشمند، پنل‌های خورشیدی، خودروهای برقی و سیستم‌های ذخیره‌سازی انرژی به صورت همزمان با یکدیگر ارتباط برقرار خواهند کرد. مدیریت چنین حجمی از داده بدون استفاده از فناوری‌های نوین امکان‌پذیر نیست. بلاک‌چین می‌تواند بستری مناسب برای ثبت امن اطلاعات، مدیریت قراردادهای هوشمند و تبادل مستقیم انرژی میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فراهم نماید (جبارپور و همکاران، ۱۴۰۰).

هدف این مقاله بررسی کاربردهای بلاک‌چین در صنعت برق و ارائه یک معماری پیشنهادی برای استفاده از این فناوری در شبکه‌های هوشمند برق است.

۲. سوابق پژوهش

در سال‌های اخیر تحقیقات متعددی درباره کاربرد بلاک‌چین در صنعت برق انجام شده است. کاربردهای آن در حوزه‌های مختلف مهندسی برق شامل شبکه‌های هوشمند، تجارت همتا به همتای انرژی، خودروهای برقی، مدیریت ریزشبکه‌ها و امنیت سایبری مورد بررسی قرار می‌گیرد. مرور این پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگرچه بلاک‌چین مزایای فراوانی برای صنعت برق ایجاد می‌کند، اما مشکلاتی مانند مصرف انرژی الگوریتم‌های اجماع، مقیاس‌پذیری و سرعت پردازش همچنان از مهم‌ترین چالش‌های این فناوری محسوب می‌شوند.

9 Blockchain 6

رفیعی و نظریان (۱۴۰۱) در مقاله‌شان به این سؤال پژوهشی پاسخ دادند: پیامدهای سیاست کاربرد فناوری بلاک‌چین در صنعت برق ایران برای قوانین و مقررات برق در ایران و نقش مصرف‌کنندگان چیست؟ در این مقاله، مشخص شد که چارچوب قانونی صنعت برق می‌تواند مسئولیت‌های غیر متمرکز تأمین و توزیع برق را تحت یک سناریوی بلاک‌چین تعریف و تخصیص دهد، می‌تواند مشوق‌هایی را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند تا در فناوری‌های انعطاف‌پذیر سرمایه‌گذاری کنند و می‌تواند تعادل بین مسئولیت شخصی و حمایت از مصرف‌کنندگان ایجاد کند.

قادرتوتونچی و همکاران (۱۴۰۱) مروری بر فعالیت‌هایی انجام می‌دهند که با استفاده از فناوری بلاک‌چین در حوزه مبادلات انرژی انجام شده است. هدف از مطالعه، به دست‌آوردن مدل‌های تجاری کسب و کارهای فعال در این حوزه و در نظرگرفتن اهداف و چشم‌انداز آن‌ها در استفاده از این فناوری در حوزه بازار انرژی است. نتیجه این بررسی نشان می‌دهد توسعه بازارهای پراکنده می‌تواند منجر به حمایت از تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر شده و با آسان‌ترکردن تبادلات خرد، موانع مشارکت در بازار انرژی را کاهش می‌دهد.

جبارپور و صغیری (۱۴۰۲) با در نظرگرفتن وضعیت خاص شبکه برق ایران، برای اولین بار پلتفرم مبادله انرژی همتا به همتای بومی طراحی و مدل مفهومی اکوسیستم پلتفرم پیشنهادی بر اساس مدل مرجع شبکه هوشمند انرژی اروپا ارائه کرده‌اند. معماری کلان پلتفرم بر اساس مفهوم حداقل محصول قابل عرضه با در نظرگرفتن نیازهای عملکردی و غیرعملکردی در قالب نمودارهای زبان مدل‌سازی یکپارچه یا یوام‌ال طراحی شده است. پایلوت پلتفرم پیشنهادی در قالب چهار عنصر اصلی شامل قرارداد هوشمند، رابط کاربری، پلتفرم بلاک‌چین، پایگاه داده بلاک‌چینی و غیربلاک‌چینی پیاده‌سازی شده و با استفاده از سناریوهای مختلف مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته است.

شبکه‌های هوشمند نسل جدیدی از شبکه‌های برق هستند که از فناوری اطلاعات، اینترنت اشیاء و سامانه‌های کنترلی برای افزایش بهره‌وری استفاده می‌کنند. با افزایش تعداد تجهیزات متصل به شبکه، امنیت و مدیریت داده‌ها به یکی از مهم‌ترین چالش‌ها تبدیل شده است. بلاک‌چین با ایجاد یک دفترکل توزیع‌شده، امکان ثبت امن و تغییرناپذیر اطلاعات را فراهم می‌کند. هر تراکنش پس از تأیید گره‌های شبکه، ثبت شده و حذف یا تغییر آن تقریباً غیرممکن است. این ویژگی باعث افزایش اعتماد میان تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و اپراتورهای شبکه می‌شود. همچنین قراردادهای هوشمند می‌توانند فرآیندهای مدیریتی را بدون دخالت واسطه‌ها اجرا کنند *(Yapa et al., 2021)* .

یکی از مهم‌ترین کاربردهای بلاک‌چین در صنعت برق، ایجاد بازارهای محلی انرژی است. در این ساختار، مشترکانی که دارای سامانه‌های خورشیدی یا بادی هستند می‌توانند انرژی مازاد خود را مستقیماً به سایر مشترکان بفروشند. این روش موجب کاهش هزینه‌های واسطه‌گری، افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر می‌شود. مراحل انجام معامله عبارت‌اند از: ثبت میزان انرژی تولیدی توسط کنتور هوشمند، ثبت درخواست خرید توسط مصرف‌کننده، اجرای قرارداد هوشمند، انتقال اعتبار مالی، ثبت دائمی تراکنش در بلاک‌چین *(Esmat et al., 2021)*.

ریزشبکه‌ها شامل مجموعه‌ای از منابع تولید، ذخیره‌سازی و مصرف‌کنندگان هستند که می‌توانند به صورت مستقل یا متصل به شبکه اصلی فعالیت کنند. استفاده از بلاک‌چین در ریزشبکه‌ها مزایای زیر را به همراه دارد: مدیریت خودکار تبادل انرژی، افزایش قابلیت اطمینان، کاهش زمان تسویه مالی، جلوگیری از دستکاری داده‌ها، کاهش وابستگی به مراکز کنترل متمرکز *(Hasanshahi et al., 2022)* .

امروزه میلیون‌ها خودروی برقی در حال اتصال به شبکه برق هستند. این خودروها علاوه بر مصرف انرژی، می‌توانند در ساعات اوج مصرف، انرژی ذخیره‌شده خود را به شبکه بازگردانند. بلاک‌چین می‌تواند هویت خودرو را احراز کند، پرداخت هزینه شارژ را خودکار انجام دهد، امنیت ایستگاه‌های شارژ را افزایش دهد، سوابق شارژ را ثبت نماید *(Akin et al., 2019)* .

[9] Unified Modeling Language (UML)[7]

یکی از بزرگ‌ترین تهدیدهای صنعت برق، حملات سایبری است. از آنجا که اطلاعات در بلاک‌چین بین تعداد زیادی گره توزیع می‌شوند، حملاتی مانند تغییر اطلاعات، جعل داده، حذف تراکنش و دستکاری کنتورهای هوشمند، بسیار دشوار خواهند بود. علاوه بر این، استفاده از رمزنگاری کلید عمومی و امضای دیجیتال، امنیت تبادل اطلاعات را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد *(Abdellatif, 2025)* .

۳. معماری چهار لایه مبتنی بر بلاک‌چین

در شکل ۱ ، یک معماری مفهومی برای استفاده از بلاک‌چین در شبکه‌های هوشمند برق ارائه شده است که شامل چهار لایه است. لایه فیزیکی و تجهیزات هوشمند، لایه ارتباطات و اینترنت اشیاء، لایه بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند، و لایه کاربرد و مدیریت انرژی. هدف از تفکیک سیستم به این چهار لایه، ایجاد یک ساختار ماژولار است که در آن وظایف اندازه‌گیری، ارتباط، امنیت و مدیریت انرژی از یکدیگر تفکیک شده و در عین حال با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این تفکیک می‌تواند امکان توسعه تدریجی سیستم، مدیریت بهتر داده‌ها و افزایش امنیت را فراهم کند. مطالعات انجام‌شده در زمینه شبکه‌های هوشمند نیز نشان می‌دهند که ترکیب بلاک‌چین با اینترنت اشیاء، کنتورهای هوشمند و قراردادهای هوشمند یکی از مسیرهای مهم توسعه شبکه‌های برق آینده است.



شکل ۱. معماری چهار لایه مبتنی بر بلاک‌چین در شبکه‌های هوشمند برق

۱.۳. لایه اول: لایه فیزیکی و تجهیزات هوشمند

لایه اول پایین‌ترین سطح معماری پیشنهادی است و مستقیماً با تجهیزات فیزیکی سیستم قدرت در ارتباط است. این لایه شامل پنل‌های خورشیدی، توربین‌های بادی، باتری‌های ذخیره‌ساز انرژی، خودروهای برقی، بارهای قابل کنترل، کنتورهای هوشمند و سایر تجهیزات اندازه‌گیری و کنترلی است. وظیفه اصلی این لایه، تولید و جمع‌آوری اطلاعات واقعی از وضعیت شبکه است؛ برای مثال، مقدار تولید یک سامانه خورشیدی، میزان مصرف یک

ساختمان، وضعیت شارژ باتری، ولتاژ و فرکانس شبکه می‌تواند توسط تجهیزات موجود در این لایه اندازه‌گیری شود. کنتورهای هوشمند در این معماری نقش بسیار مهمی دارند، زیرا داده‌های مصرف و تولید انرژی را در بازه‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری کرده و برای پردازش به لایه بالاتر ارسال می‌کنند. در سیستم‌های مبتنی بر تجارت انرژی، اطلاعات کنتور هوشمند همچنین می‌تواند مبنای تعیین مقدار انرژی خریداری‌شده یا فروخته‌شده قرار گیرد.

از دیدگاه امنیتی، نباید تمام داده‌های خام این لایه مستقیماً روی بلاک‌چین ذخیره شوند؛ زیرا حجم بالای داده‌های کنتورها می‌تواند موجب افزایش حجم دفترکل و کاهش کارایی شبکه شود. راهکار مناسب این است که داده‌ها ابتدا در یک گیت‌وی یا سامانه پردازش لبه‌ای پردازش شوند و سپس هش یا خلاصه رمزنگاری‌شده داده‌ها در بلاک‌چین ثبت شود. این رویکرد ضمن حفظ قابلیت بررسی و تشخیص دستکاری داده، فشار محاسباتی و ذخیره‌سازی روی شبکه بلاک‌چین را کاهش می‌دهد. محدودیت توان پردازشی تجهیزات اینترنت اشیاء نیز یکی از دلایلی است که در مطالعات حوزه بلاک‌چین و انرژی بر استفاده از گیت‌وی و پردازش خارج از زنجیره تأکید شده است.

۳٫۲. لایه دوم: لایه ارتباطات و اینترنت اشیاء

لایه دوم وظیفه انتقال اطلاعات بین تجهیزات فیزیکی و سامانه‌های پردازشی را بر عهده دارد. این لایه می‌تواند شامل گیت‌وی اینترنت اشیاء، شبکه‌های بی‌سیم، وای‌فای، شبکه‌های حسگر، اترنت، پروتکل‌های ارتباطی و پردازش لبه‌ای باشد. در این معماری، تجهیزات موجود در لایه اول الزاماً مستقیماً به بلاک‌چین متصل نمی‌شوند؛ بلکه گیت‌وی اطلاعات را از تجهیزات دریافت، اعتبارسنجی، فیلتر و در صورت نیاز تجمیع کرده و سپس داده مناسب را به لایه بلاک‌چین ارسال می‌کند. چنین ساختاری برای شبکه‌های برق اهمیت زیادی دارد، زیرا تعداد تجهیزات و حجم داده‌های تولیدشده در شبکه هوشمند بسیار زیاد است.

یکی دیگر از وظایف مهم این لایه، احراز هویت و تأمین امنیت ارتباطات است. برای مثال، قبل از اینکه اطلاعات یک کنتور هوشمند وارد شبکه شود، گیت‌وی می‌تواند هویت تجهیز را بررسی کرده و صحت پیام را با استفاده از امضای دیجیتال یا روش‌های رمزنگاری تأیید کند. همچنین این لایه می‌تواند بخشی از پردازش‌های مورد نیاز را در لبه انجام دهد؛ برای مثال، اطلاعات چندین کنتور در یک بازه زمانی مشخص تجمیع شده و تنها نتیجه یا هش آن برای ثبت روی بلاک‌چین ارسال شود. این کار می‌تواند تعداد تراکنش‌های مورد نیاز و بار شبکه را کاهش دهد. در معماری‌های واقعی تجارت همتا به همتای انرژی نیز استفاده از اینترنت اشیاء و یک لایه خارج از زنجیره در کنار بلاک‌چین برای جمع‌آوری و مدیریت داده‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳٫۳. بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند

لایه سوم، هسته امنیتی و اعتماد معماری پیشنهادی محسوب می‌شود. در این لایه، اطلاعات مهم مربوط به تراکنش‌های انرژی، هویت مشارکت‌کنندگان، پیشنهادهای خرید و فروش، سوابق معاملات و سایر داده‌های مورد نیاز در یک دفترکل توزیع‌شده ثبت می‌شوند. برخلاف معماری متمرکز که در آن یک سرور یا سازمان مرکزی مسئول نگهداری سوابق است، در بلاک‌چین نسخه‌ای از دفترکل در اختیار مجموعه‌ای از گره‌های مجاز قرار می‌گیرد. این ویژگی می‌تواند شفافیت و قابلیت حسابرسی معاملات را افزایش دهد و دستکاری سوابق را دشوارتر کند. البته نباید «بلاک‌چین» را ذاتاً و در همه شرایط تغییرناپذیر یا کاملاً امن دانست؛ سطح امنیت به نوع شبکه، الگوریتم اجماع، طراحی رمزنگاری و پیاده‌سازی بستگی دارد.

در این لایه، قراردادهای هوشمند وظیفه اجرای خودکار قوانین بازار انرژی را بر عهده دارند. برای مثال، اگر یک تولیدکننده دارای ۱۰ کیلووات‌ساعت انرژی مازاد باشد و یک مصرف‌کننده به همین مقدار انرژی نیاز داشته باشد، قرارداد هوشمند می‌تواند پیشنهادها را بررسی کرده، شرایط معامله را کنترل و پس از تأیید، فرآیند ثبت معامله و پرداخت را انجام دهد. قرارداد هوشمند می‌تواند برای ثبت‌نام کاربران، ثبت پیشنهاد خرید و فروش، تطبیق

پیشنهادها، مدیریت پرداخت و ثبت سوابق معاملات استفاده شود. پژوهش‌های مروری اخیر نشان می‌دهند که قراردادهای هوشمند در بسیاری از مراحل تجارت انرژی، از ثبت کاربران و پیشنهادها تا تطبیق معاملات و تسویه، کاربرد دارند.

۴٫۳. لایه چهارم: کاربرد و مدیریت انرژی

لایه چهارم بالاترین سطح معماری است و رابط میان فناوری بلاک‌چین و کاربر، اپراتور شبکه و سامانه‌های مدیریت انرژی محسوب می‌شود. در این لایه، اطلاعات ثبت‌شده و پردازش‌شده برای کاربردهای عملی مانند تجارت همتا به همتای انرژی، مدیریت تقاضا، پیش‌بینی مصرف، مدیریت ریزشبکه، مدیریت شارژ خودروهای برقی، مدیریت منابع انرژی تجدیدپذیر و صورتحساب هوشمند مورد استفاده قرار می‌گیرند. در واقع، اگر سه لایه پایین‌تر وظیفه اندازه‌گیری، انتقال و تأمین اعتماد را بر عهده داشته باشند، این لایه مسئول تبدیل داده‌ها به تصمیم و خدمت قابل استفاده برای کاربران است.

یکی از کاربردهای مهم این لایه، بازار همتا به همتای انرژی است. در این مدل، یک کاربر دارای پنل خورشیدی می‌تواند انرژی مازاد خود را به مصرف‌کننده دیگری بفروشد و قرارداد هوشمند پس از دریافت اطلاعات معتبر از کنتور، معامله را ثبت و تسویه کند. همچنین در این لایه می‌توان یک سامانه مدیریت انرژی ایجاد کرد که با تحلیل اطلاعات تولید و مصرف، بهترین تصمیم را برای خرید، فروش یا ذخیره انرژی اتخاذ کند.

۴. نتایج و بحث

در معماری سنتی شبکه برق، بخش قابل توجهی از فرآیندهای ثبت اطلاعات، مدیریت معاملات و صورتحساب به صورت متمرکز انجام می‌شود. این موضوع اگرچه مدیریت سیستم را ساده می‌کند، اما وابستگی زیادی به مرکز کنترل ایجاد کرده و در صورت اختلال یا حمله سایبری به مرکز، بخش قابل توجهی از سیستم ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. در معماری بلاک‌چین، دفترکل توزیع‌شده و قراردادهای هوشمند بخشی از وظایف اعتمادسازی و ثبت معاملات را بر عهده می‌گیرند. جدول ۱ سیستم سنتی متمرکز و معماری بلاک‌چین را با توجه به شاخص‌های مختلف مقایسه می‌کند. این مقایسه نشان می‌دهد که مهم‌ترین مزیت معماری پیشنهادی، حذف کامل سیستم متمرکز نیست، بلکه کاهش وابستگی به مرکز واحد و ایجاد یک لایه اعتماد توزیع‌شده است. این نکته برای شبکه برق بسیار مهم است، زیرا حذف کامل مراکز کنترل در شبکه‌های حیاتی نه عملی است و نه لزوماً مطلوب.

جدول ۱. مقایسه سیستم سنتی متمرکز و معماری بلاک‌چین با توجه به شاخص‌های مختلف

معماری بلاک‌چین	سیستم سنتی متمرکز	شاخص
توزیع‌شده	متمرکز	مدیریت داده
کاهش‌یافته	بالا	نقطه شکست واحد
بالا	متوسط	شفافیت معاملات
بسیار دشوار	امکان‌پذیر	تغییرپذیری سوابق
کاهش‌یافته	زیاد	نیاز به واسطه
دارد	ندارد	قرارداد هوشمند
پشتیبانی می‌شود	محدود	تجارت همتا به همتا
توزیع‌شده/ رمزنگاری‌شده	متمرکز	احراز هویت
بالا	متوسط	قابلیت حسابرسی

زیاد	کم	پیچیدگی پیاده‌سازی

از نظر امنیتی، معماری بلاک‌چین چندین مکانیزم حفاظتی را به صورت همزمان به کار می‌گیرد. در لایه اول، هویت تجهیزات باید احراز شود. در لایه دوم، ارتباطات باید رمزنگاری شده و پیام‌های جعلی شناسایی شوند. در لایه سوم، تراکنش‌ها با استفاده از امضای دیجیتال و سازوکار اجماع اعتبارسنجی می‌شوند. در نتیجه، مهاجم برای دستکاری یک معامله باید بتواند علاوه بر نفوذ به تجهیز یا گیت‌وی، سازوکارهای احراز هویت و اعتبارسنجی بلاک‌چین را نیز دور بزند. این موضوع سطح حمله را افزایش داده و دستکاری سوابق را دشوارتر می‌کند. با این حال، بلاک‌چین راه‌حل مطلق امنیت سایبری نیست. اگر داده اشتباه از کنتور هوشمند وارد شبکه شود، بلاک‌چین همان داده اشتباه را به شکل تغییرناپذیر ثبت خواهد کرد. بنابراین امنیت لایه فیزیکی و صحت داده‌های ورودی اهمیت بسیار زیادی دارد. این مسئله یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

مقیاس‌پذیری یکی از مهم‌ترین چالش‌های استفاده از بلاک‌چین در شبکه برق است. تصور کنید میلیون‌ها کنتور هوشمند در شبکه وجود داشته باشند و هر کنتور در فاصله‌های زمانی کوتاه یک تراکنش روی بلاک‌چین ایجاد کند. چنین روشی می‌تواند تعداد بسیار زیادی تراکنش ایجاد کند و موجب افزایش تأخیر و حجم دفترکل شود. راهکار پیشنهادی مقاله این است که تمام داده‌ها روی زنجیره ذخیره نشوند. داده‌های خام در لایه لبه ذخیره و پردازش شده و تنها اطلاعات مهم، خلاصه داده یا هش آن در بلاک چین ثبت شود.

- بررسی مطالعات منتشرشده نشان می‌دهد که فناوری بلاک‌چین می‌تواند تحولی اساسی در صنعت برق ایجاد کند. مهم‌ترین نتایج در جدول ۲ خلاصه شده‌اند. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که فناوری بلاک‌چین می‌تواند در حوزه‌های مختلف صنعت برق، از جمله شبکه‌های هوشمند، تجارت انرژی، مدیریت ریزشبکه‌ها، خودروهای برقی، امنیت سایبری و اینترنت اشیاء، نقش مؤثری ایفا کند.

جدول ۲. کاربردها و مزایای بلاک‌چین در صنعت برق

مزایا	کاربرد
افزایش امنیت و شفافیت	شبکه هوشمند
حذف واسطه‌ها و کاهش هزینه	تجارت انرژی
مدیریت غیرمتمرکز	ریزشبکه
پرداخت هوشمند و مدیریت شارژ	خودروهای برقی
جلوگیری از دستکاری اطلاعات	امنیت سایبری
احراز هویت تجهیزات	اینترنت اشیاء

در **شبکه‌های هوشمند**، استفاده از دفترکل توزیع‌شده موجب افزایش شفافیت، قابلیت ردیابی و امنیت اطلاعات مربوط به تولید و مصرف انرژی می‌شود. در **تجارت همتا به همتای انرژی** ، بلاک‌چین و قراردادهای هوشمند امکان خرید و فروش مستقیم انرژی بین تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را فراهم کرده و با کاهش وابستگی به واسطه‌ها می‌تواند هزینه و زمان تسویه معاملات را کاهش دهد. در **ریزشبکه‌ها**، این فناوری امکان مدیریت غیرمتمرکز منابع تولید، ذخیره‌سازها و بارهای مصرفی را فراهم می‌کند و می‌تواند قابلیت اطمینان و انعطاف‌پذیری سیستم را افزایش دهد. همچنین در حوزه **خودروهای برقی**، بلاک‌چین می‌تواند برای احراز هویت خودرو، ثبت سوابق شارژ، پرداخت خودکار هزینه انرژی و مدیریت

تبادل انرژی بین خودرو و شبکه مورد استفاده قرار گیرد. از نظر **امنیت سایبری** نیز ثبت تغییرناپذیر تراکنش‌ها، امضای دیجیتال و توزیع اطلاعات میان گره‌ها می‌تواند احتمال دستکاری داده‌ها و جعل سوابق را کاهش دهد. در نهایت، ترکیب بلاک‌چین با **اینترنت اشیاء و کنتورهای هوشمند** امکان ایجاد یک زیرساخت قابل اعتماد برای جمع‌آوری، اعتبارسنجی و ثبت داده‌های انرژی را فراهم می‌کند. در مقابل، چالش‌های اصلی عبارت‌اند از:

- مقیاس‌پذیری پایین برخی شبکه‌های بلاک‌چین
- مصرف انرژی در برخی الگوریتم‌های اجماع
- هزینه پیاده‌سازی اولیه
- نبود استانداردهای مشترک
- الزامات قانونی و مقرراتی

در جدول ۳ مزایا و معایب معماری بلاک‌چین در چند حوزه مقایسه شده‌اند. معماری بلاک‌چین با بهره‌گیری از بلاک‌چین، اینترنت اشیاء و قراردادهای هوشمند، **امنیت، شفافیت، قابلیت ردیابی و مدیریت غیرمتمرکز** را در شبکه‌های برق افزایش می‌دهد و امکان تجارت مستقیم انرژی و مدیریت بهتر منابع تجدیدپذیر را فراهم می‌کند. همچنین استفاده از پردازش لبه‌ای و ذخیره‌سازی خارج از زنجیره می‌تواند به بهبود مقیاس‌پذیری و کاهش بار شبکه کمک کند. با این حال، **پیچیدگی پیاده‌سازی، هزینه اولیه، نیاز به زیرساخت ارتباطی مناسب، چالش مقیاس‌پذیری و وجود آسیب‌پذیری احتمالی در تجهیزات اینترنت اشیاء و قراردادهای هوشمند** از مهم‌ترین محدودیت‌های این معماری محسوب می‌شوند. بنابراین، اجرای موفق آن نیازمند طراحی دقیق امنیتی، استانداردسازی و انتخاب مناسب الگوریتم اجماع است. استفاده از الگوریتم‌های اجماع سبک‌تر مانند اثبات سهام و اثبات اعتبار می‌تواند این محدودیت‌ها را تا حد زیادی برطرف کند.

جدول ۳. مزایا و معایب معماری بلاک‌چین در چند حوزه

محدودیت	مزیت	حوزه
آسیب‌پذیری تجهیزات اینترنت اشیاء وجود دارد	دفتر کل توزیع‌شده و امضای دیجیتال	امنیت
نیاز به چارچوب قانونی	حذف یا کاهش واسطه	تجارت انرژی
پیچیدگی معماری	استفاده از لبه	مقیاس‌پذیری
نیازمند طراحی دقیق دسترسی	امکان استفاده از شبکه مجاز	حریم خصوصی
احتمال وجود خطای کدنویسی	اجرای خودکار معاملات	قرارداد هوشمند
هزینه اولیه پیاده‌سازی	کاهش هزینه واسطه‌گری	هزینه
وابستگی به زیرساخت ارتباطی	تسهیل فروش انرژی مازاد	انرژی تجدیدپذیر

۵. نتیجه‌گیری

فناوری بلاک‌چین یکی از مهم‌ترین فناوری‌های تحول‌آفرین در صنعت برق محسوب می‌شود. این فناوری با ایجاد بستری امن، غیرمتمرکز و شفاف می‌تواند بسیاری از مشکلات شبکه‌های برق آینده را برطرف کند. با وجود مزایای فراوان، توسعه این فناوری نیازمند افزایش مقیاس‌پذیری، کاهش

هزینه‌های پردازشی، تدوین استانداردهای فنی و هماهنگی با قوانین صنعت برق است. انتظار می‌رود در سال‌های آینده، با ادغام بلاک‌چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء، شبکه‌های برق هوشمند به سمت خودکارسازی کامل و مدیریت غیرمتمرکز حرکت کنند.

منابع

جبارپور، محمدرضا و صغیری، علی محمد. (۱۴۰۲). طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم بومی مبادله انرژی همتا به همتای مبتنی بر بلاکچین. روش‌های هوشمند در صنعت برق، ۱۴(۵۶) ، ۱۶۹-۱۹۴.
جبارپور، محمدرضا، ظهیرجوزدانی، محسن و فرشی، شیدا. (۱۴۰۰). مقدمه‌ای بر بلاک‌چین در صنعت برق. انتشارات پژوهشگاه نیرو.
رفیعی، محمدتقی و نظریان، وحید. (۱۴۰۱). تأثیر فناوری بلاک‌چین بر نقش مصرف‌کنندگان در زنجیره تأمین برق در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا. تحقیقات حقوقی بین‌المللی، ۱۵(۵۷) ، ۱۹۷-۲۲۰.
قادرتوتونچی، علیرضا، معینی اقطاعی، معین، داوودی، مهدی و آیین، مرتضی. (۱۴۰۱). مروری بر کاربردهای فناوری بلاک‌چین در توسعه بازارهای انرژی. فصلنامه سیستم‌های انرژی پایدار، ۱(۲) ، ۱۷۵-۱۸۹.
نظام‌آبادی‌پور، حسین. (۱۴۰۲). مفاهیم پیشرفته زنجیره بلوکی و قراردادهای هوشمند، انتشارات دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ویرایش اول.
Abdellatif, A.A., Shaban, K., & Massoud, A.M. (2025). Blockchain-enabled distributed learning for enhanced smart grid security and efficiency, *Computers and Electrical Engineering, 123*.
Akin, Y., Dikkollu, C., Kaplan, B.B., Yayan, U., & Yolaçan, E.N. (2019). Ethereum blockchain network-based electrical vehicle charging platform with multi-criteria decision support system. 1st International Informatics and Software Engineering Conference, Ankara, Turkey, 1-5.
Esmat, A., de Vos, M., Ghiassi-Farrokhfal, Y., Palensky, P., & Epema, D. (2021). A novel decentralized platform for peer-to-peer energy trading market with blockchain technology. *Applied Energy, 282*, 116123.
Hasanshahi, H., Nafar, M., & Simab, M. (2022). Operation of micro-grid for provide clean energy constrained to system optimal reliability. *Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 13(50)*, 141-156.
Yapa, C., De Alwis, C., Liyanage, M., & Ekanayake, J. (2021). Survey on blockchain for future smart grids: Technical aspects, applications, integration challenges and future research. *Energy Reports, 7*, 6530-6564.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی تجربی و عددی رفتار مکانیکی ورق مسی فرآوری‌شده به روش پرسکاری در قالب مقید دندانه کروی (CSSP)

حمزه خیام راینی [۱]، محمد رضا دشت بیاض [۲]

[۱] دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید باهنرکرمان Khayyam.hamze@gmail.com

[۲] دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، Dashtbayazi@uk.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، رفتار مکانیکی ورق مس خالص تجاری تحت یک فرآیند جدید تغییر شکل پلاستیک شدید، موسوم به پرسکاری در قالب مقید دندانه کروی(*CSSP*) ، به‌صورت تجربی و عددی بررسی شد. نمونه‌های مسی پس از عملیات آنیل، تحت پاس‌های متوالی فرآیند *CSSP* قرار گرفتند. در هر پاس، ورق با استفاده از قالب‌های موج‌دار تغییر شکل داده و سپس با قالب‌های مسطح صاف شد. به‌منظور ارزیابی تغییرات خواص مکانیکی، پس از پاس‌های مختلف آزمون کشش انجام شد و تنش تسلیم، استحکام کششی نهایی و ازدیاد طول مورد بررسی قرار گرفت. همچنین، فرآیند با استفاده از مدل سه‌بعدی اجزای محدود در محیط *Abaqus/Explicit* شبیه‌سازی شد و رفتار غیرخطی ماده با استفاده از زیرروال *VUMAT* مبتنی بر مدل سخت‌شوندگی ترکیبی *Voce–Armstrong–Frederick* توصیف گردید .در شبیه‌سازی عددی، میزان کرنش پلاستیک موثر و یکنواختی توزیع آن در ورق مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج تجربی نشان داد که فرآیند *CSSP* موجب افزایش سریع استحکام در پاس‌های اولیه و سپس نزدیک‌شدن آن به ناحیه اشباع می‌شود؛ به‌طوری‌که استحکام کششی نهایی از حدود ۲۱۶ مگاپاسکال در حالت آنیل‌شده به حدود ۲۵۵ مگاپاسکال در ناحیه بیشینه افزایش یافت، در حالی که ازدیاد طول از حدود ۶۵ درصد به حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. از پاس هجدهم، کاهش استحکام و افت محسوس ظرفیت جذب انرژی مشاهده شد، در حالی که نخستین ترک سطحی در پاس نوزدهم آشکار گردید. نتایج عددی نشان داد که قالب پیشنهادی قابلیت ایجاد کرنش پلاستیک موثر با توزیع یکنواخت‌تر در ورق را دارد و امکان اعمال تغییر شکل در تعداد پاس‌های بیشتری را فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی


پرسکاری در قالب مقید دندانه کروی، تغییر شکل پلاستیک شدید، سخت‌شوندگی، آسیب ، اجزای محدود

۱ .مقدمه

روش‌های تغییر شکل پلاستیک شدید *(SPD)* با اعمال کرنش‌های پلاستیک قابل‌توجه از روش‌های مؤثر برای اصلاح ریزساختار و بهبود خواص مکانیکی فلزات به شمار می‌روند. در این فرآیندها، افزایش چگالی نابجایی‌ها، تشکیل ریزدانه‌ها و تبدیل تدریجی آن‌ها به مرزهای زاویه‌بالا می‌تواند موجب افزایش مقاومت در برابر حرکت نابجایی‌ها و در نتیجه افزایش استحکام شود. در مقابل، افزایش کرنش تجمعی معمولاً با کاهش ظرفیت کارسختی و افت انعطاف پذیری همراه است. فرایندهای رایج در تغییر شکل پلاستیک شدید عبارتند از: فرایند پرسکاری در کانال های برابر زاویه دار *(Zhilyaev & Langdon, 2008)*، فرایند پیچش با فشار بالا*(Langdon, 2016)* ، فرایند نورد تجمعی*(Inoue & Tsuji, 2009)* در میان فرآیندهای *SPD* برای ورق ها، موج‌دار کردن و صاف کردن متوالی با فرایندهای پرسکاری شیار مقید *(Constrained Groove Pressing; CGP)* و پرسکاری دندانه مقید *(Constrained Studded Pressing; CSP)* با ایجاد تغییر شکل برشی در نواحی مشخص ورق، کرنش پلاستیک زیادی ایجاد می‌کند؛ اما به دلیل هندسه شیار و توزیع غیریکنواخت کرنش، امکان تمرکز تنش در نواحی مرزی و نوک شیار وجود دارد. در *CSP*، اعمال شیارهای متعامد موجب افزایش کرنش مؤثر و کاهش نیاز به چرخش مکرر ورق می‌شود، ولی نواحی تیز قالب می‌توانند به شروع زودهنگام ترک منجر شوند *(Shin et al., 2002; Torkestani and Dashtbayazi, 2018)*. مطالعات پیشین نشان داده‌اند که اصلاح پروفیل قالب و حذف نواحی تیز می‌تواند یکنواختی کرنش را افزایش داده و تشکیل ترک را به تأخیر اندازد. در روش *Modified- CSP* نیز استفاده از دندانه‌های نیم‌دایره‌ای و اصلاح هندسه نواحی بحرانی موجب افزایش کرنش مؤثر و کاهش تمرکز کرنش گزارش شده است*(Kaykha and Dashtbayazi, 2022)* . با وجود این پیشرفت‌ها، کنترل هم‌زمان یکنواختی کرنش، افزایش تعداد پاس‌های قابل اعمال و جلوگیری از آسیب سطحی همچنان یک مسئله مهم در طراحی فرآیندهای *SPD* است. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی و ساخت یک قالب جدید و ارزیابی قابلیت آن در اعمال تغییر شکل پلاستیک شدید به ورق مسی است. بدین منظور، ابتدا قالب پیشنهادی طراحی و ساخته شد و سپس فرآیند با استفاده از روش اجزای محدود در محیط *Abaqus/Explicit*شبیه‌سازی گردید. به‌منظور توصیف رفتار غیرخطی ماده، زیرروال *VUMAT*مبتنی بر ترکیب مدل سخت‌شوندگی ایزوتروپیک *Voce*و مدل سخت‌شوندگی سینماتیکی *Armstrong–Frederick*به‌کار گرفته شد. در ادامه، توزیع کرنش پلاستیک موثر و یکنواختی کرنش ایجادشده در ورق با قالب پیشنهادی و سایر قالب‌های مذکور مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفت. همچنین، تغییرات استحکام کششی ورق با افزایش تعداد پاس و روند ایجاد آسیب و ترک به‌صورت تجربی بررسی گردید. نتایج نشان داد که قالب پیشنهادی ضمن ایجاد توزیع یکنواخت‌تر کرنش پلاستیک موثر، امکان اعمال تغییر شکل در تعداد پاس‌های بیشتر را فراهم کرده و به افزایش استحکام ورق منجر می‌شود.

۲ .روش پرسکاری در قالب مقید دندانه کروی

برای رفع محدودیت‌های ناشی از لبه‌های تیز و نواحی تمرکز تنش، در پژوهش حاضر فرآیند پرسکاری در قالب مقید دندانه کروی *(Constrained Spherical Studded Pressing; CSSP)*به کار گرفته شد. در این روش، سطح قالب از برجستگی‌ها و فرورفتگی‌های کروی و پیوسته تشکیل شده است و ورق در اثر تماس با این سطوح، ابتدا موج‌دار و سپس صاف می‌شود. برخلاف فرآیندهایی که ناحیه تغییر شکل در آن‌ها به‌وسیله گوشه‌های تیز تعریف می‌شود، هندسه کروی قالب *CSSP* با هدف کاهش تمرکز تنش و دستیابی به توزیع مناسب‌تر کرنش طراحی شده است . هر پاس *CSSP* از دو مرحله متوالی تشکیل می‌شود: نخست، موج‌دارسازی ورق و سپس، صاف کردن آن. با تکرار این توالی، کرنش پلاستیک در ماده تجمع می‌یابد و زمینه برای ریزدانه‌شدن ساختار فراهم می‌شود. نمونه‌های مورد مطالعه پس از هر پاس کامل با شماره پاس مشخص شدند و فرآیند تا مشاهده شکست و رشد ترک ادامه یافت.



شکل ۱. قالب فرایند CSSP

۳ .مدل‌سازی عددی فرآیند

برای تحلیل فرآیند *CSSP*، از روش اجزای محدود و نرم‌افزار *Abaqus/Explicit* استفاده شد. هندسه قالب ابتدا در محیط *SolidWorks* ایجاد و سپس برای انجام تحلیل عددی به *Abaqus* منتقل گردید. مدل ورق به‌صورت یک جسم جامد شکل‌پذیر با ابعاد واقعی ۱۰۰×۱۰۰×۱ میلی‌متر در نظر گرفته شد. قالب‌ها به‌صورت اجسام صلب تعریف شدند و حرکت قالب بالایی از طریق نقطه مرجع کنترل گردید. با توجه به هندسه منظم قالب، در مدل عددی از تقارن هندسی به‌منظور کاهش هزینه محاسباتی استفاده شد. تماس بین ورق و قالب‌ها به‌صورت تماس سطح‌به‌سطح تعریف گردید و ضریب اصطکاک برابر با ۰/۱ در نظر گرفته شد*(Hosseini Faregh et al., 2023)* . قالب پایینی کاملاً مقید است و قالب بالایی تنها در راستای عمودی حرکت می‌کرد. سرعت حرکت قالب در شبیه‌سازی برابر با ۵ میلی‌متر بر دقیقه در نظر گرفته شد. برای انتخاب شبکه مناسب، مطالعه حساسیت مش انجام شد. با افزایش تراکم شبکه، نیروی عکس‌العمل قالب به مقدار تقریباً ثابت همگرا شد. افزایش تعداد المان‌های ورق از ۱۶۰۰ به ۲۵۰۰ تنها حدود ۰/۱۵ درصد تغییر در نیروی بیشینه ایجاد کرد؛ بنابراین، شبکه ۱۶۰۰ المانی *C3D8R* به‌عنوان شبکه مناسب از نظر دقت و هزینه محاسباتی برای ورق مس انتخاب شد. همچنین قالب های بالا و پایین به صورت صلب در نظر گرفته شده اند .

۳/۱. مدل رفتاری ماده و سخت‌شوندگی

رفتار غیرخطی ورق مس در مدل عددی با استفاده از زیرروال *VUMAT* تعریف شد. رویکرد مورد استفاده، سخت‌شوندگی ترکیبی شامل مؤلفه‌های ایزوتروپیک و سینماتیک است. مؤلفه ایزوتروپیک با استفاده از مدل *Voce*برای توصیف افزایش و اشباع تدریجی تنش تسلیم و مؤلفه سینماتیک با استفاده از مدل *Frederick Armstrong–* برای توصیف انتقال مرکز سطح تسلیم و اثر تاریخچه بارگذاری در نظر گرفته شد. در بخش الاستیک، تنش بر اساس قانون هوک تعمیم‌یافته و با استفاده از مدول یانگ و نسبت پواسون محاسبه می‌شود. سپس، معیار تسلیم فون‌مایزز برای تعیین ورود ماده به ناحیه پلاستیک به کار گرفته می‌شود. در صورت وقوع تسلیم، متغیرهای سخت‌شوندگی و کرنش پلاستیک معادل به‌صورت گام‌به‌گام به‌روزرسانی می‌شوند. این ساختار امکان انتقال تاریخچه تغییر شکل از یک گام به گام را فراهم می‌کند. پارامترهای مدل رفتاری بر مبنای کالیبراسیون معکوس با استفاده از داده‌های آزمون کشش نمونه آنیل شده تعیین شدند. بر این اساس مدول الاستیسیته برابر با ۱۱۰ گیگاپاسکال، تنش تسلیم اولیه برابر با ۶۵

مگاپاسکال، بیشینه افزایش تنش *Voce*برابر با ۲۷۵ مگاپاسکال و پارامتر نرخ سخت‌شوندگی ایزوتروپیک برابر با ۷ به‌عنوان مقادیر کالیبره‌شده در نظر گرفته شدند. نسبت پواسون برابر با ۰٫۳۴ و چگالی برابر با ۸۹۳۰ کیلوگرم بر مترمکعب در مدل در نظر گرفته شد*(Zein & Irfan, 2018)* . برای پارامترهای سینماتیک با توجه به عدم امکان استخراج آن ها از داده های آزمون کشش تک محوره از داده های موجود در مرجع *(Han et al., 2025)* استفاده شده است. بر این اساس مدول سخت‌شوندگی برابر با ۹۳٫۲۹ مگاپاسکال و پارامتر بازیابی دینامیکی برابر با ۸٫۵۱ مورد استفاده قرار گرفت.

جدول ۱. خواص مکانیکی و پارامترهای مدل سخت‌شوندگی ترکیبی

پارامتر	نماد	مقدار	واحد
مدول الاستیسیته	E	110	GPa
نسبت پواسون	ν	0.34	–
چگالی	ρ	8930	kg/m³
تنش تسلیم اولیه	$\sigma 0$	65	MPa
افزایش بیشینه تنش*Voce*	Q	275	MPa
نرخ سخت‌شوندگی ایزوتروپیک	b	7	–
مدول سخت‌شوندگی سینماتیک	C	۹۳٫۲۹	MPa
پارامتر بازیابی دینامیکی	γ	۸٫۵۱	–

معادله کلی سخت‌شوندگی ایزوتروپیک *Voce*به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\sigma = \sigma_0 + Q(1 - e^{\wedge}(-b\varepsilon_{eq})) \quad (1)$$

که در آن σ تنش تسلیم نهایی، ε_{eq} کرنش پلاستیک معادل، b پارامتر مرتبط با نرخ اشباع و Q حداکثر افزایش تنش تسلیم می‌باشد. این مدل اثر تجمع کرنش پلاستیک و رسیدن به حداکثر سختی را مدل می‌کند. برای مؤلفه سینماتیک نیز تغییرات تنش برگشتی با استفاده از رابطه *Armstrong–Frederick* به صورت زیر توصیف می شود:

$$d\alpha = (\left(\frac{2}{3}\right) C - \gamma\alpha)\, d\varepsilon_{eq}^{p} \quad (2)$$

که درآن C مدول سخت‌شوندگی سینماتیکی و γ پارامتر بازیابی دینامیکی، αتنش برگشتی و $d\varepsilon_{eq}^{p}$ افزایش کرنش پلاستیک معادل است *(Han et al., 2025)*.

4. مواد و روش انجام آزمایش

ماده مورد استفاده در این پژوهش، مس خالص تجاری با خلوص ۹۹٫۹ درصد بود. نمونه‌های اولیه با ابعاد ۱۰۰×۱۰۰×۱ میلی‌متر مکعب به‌وسیله دستگاه وایرکات تهیه شدند. به‌منظور حذف تنش‌های پسماند اولیه و ایجاد شرایط ساختاری یکنواخت، نمونه‌ها پیش از شروع فرآیند تحت عملیات آنیل قرار گرفتند و سپس تا دمای محیط سرد شدند. سطح نمونه‌ها نیز به‌منظور حذف آلودگی‌ها و اکسیدهای سطحی تمیز شد. قالب *CSSP*شامل دو بخش موج‌دارکننده و صاف‌کننده است. قالب اولیه پس از طراحی هندسی، به روش ساخت افزایشی تهیه و سپس قالب نهایی به روش ریخته‌گری ساخته شد. پرسکاری با استفاده از پرس هیدرولیک دستی ۲۰ تنی انجام گرفت. در هر پاس، ورق ابتدا به‌وسیله سطح دندانه‌دار موج‌دار و سپس

توسط بخش صاف‌کننده به حالت تخت بازگردانده شد. در شکل ۲ نمونه قالب *CSSP* و شکل ۳چیدمان قالب و ورق در دستگاه پرس را نشان می دهد.




شکل ۲. نمونه قالب CSSP ساخته‌شده برای اعمال فرآیند



.شکل ۳. چیدمان قالب و ورق در دستگاه پرس


پس از هر پاس، نمونه‌ها برای انجام آزمون‌های مکانیکی آماده شدند. نمونه‌های کشش با استفاده از وایرکات استخراج شدند تا از ایجاد تنش‌های پسماند اضافی جلوگیری شود. آزمون کشش در دمای محیط با استفاده از دستگاه *SANTAM STM-20* و با سرعت حرکت ۱۰ میلی‌متر بر دقیقه انجام گرفت. هندسه آزمون‌ها مطابق استاندارد *ASTM E8* و با ضخامت اولیه ۱ میلی‌متر انتخاب شد.




شکل ۴. هندسه آزمونه کشش مورد استفاده در پژوهش

۵ .نتایج

جهت نمایش برتری قالب‌ها در روش *CSSP*، نسبت به قالب‌های روش‌های قبلی، توزیع کرنش پلاستیک موثر در اولین مرحله موج‌دار کردن توسط قالب‌های مورد استفاده در روش‌های *CGP*، *CSP*، *Modified-CSP* و *CSSP* در ورق‌های تغییر شکل یافته مورد بررسی قرار گرفتند. شکل 5 کانتور کرنش پلاستیک موثر ایجاد شده در ورق مسی توسط چهار قالب مذکور را نشان می دهد.



(ب) (الف)



(ج) (د)

شکل۵. کانتور کرنش پلاستیک موثر ورق مسی در پایان مرحله موج دار شدن (الف) قالب *CSP*، (ب) قالب *CGP*، (ج) قالب *CSSP* و (د) قالب *Modified-CSP*

جدول ۲: مقادیر کرنش پلاستیک موثر در اولین مرحله موجدار کردن در چهار روش *CGP*، *CSP*، *Modified-CSP* و *CSSP*

فرایند	CGP	CSP	Modified-CSP	CSSP
میزان کرنش پلاستیک موثر	0.58	0.7	1.2	0.46

بر اساس نتایج جدول شماره ۲ بالا بودن کرنش پلاستیک موثر در روش *Modified-CSP* سبب افزایش تمرکز تنش و کاهش تعداد پاس های قابل اعمال به ورق می باشد. در حالی که در فرایند *CSSP* به دلیل پایین بودن مقدار کرنش پلاستیک موثر تمرکز تنش کاهش یافته و امکان اعمال پاس های بیشتر به ورق وجود دارد.

ضریب تغییرات یکی از شاخص‌های مهم آماری برای سنجش میزان پراکندگی داده‌ها نسبت به مقدار میانگین آن‌هاست. این ضریب نشان می‌دهد که داده‌ها تا چه اندازه یکنواخت یا متغیر هستند و به‌طور خاص برای مقایسه پراکندگی میان دو یا چند مجموعه داده با واحدهای اندازه‌گیری متفاوت کاربرد دارد. برخلاف انحراف معیار که مقدار مطلقی است، ضریب تغییرات با تبدیل انحراف معیار به درصدی از میانگین، معیار نسبی و بدون واحدی ارائه می‌دهد که امکان مقایسه بین متغیرهای

گوناگون را فراهم می‌سازد. جهت مشخص کردن توزیع همگن کرنش پلاستیک از فرمول زیر استفاده شده است***(Khodabakhshi et al., 2010)*** :

$$CV = \frac{\sqrt{\frac{1}{N}\sum(\varepsilon - \bar{\varepsilon})^2}}{\bar{\varepsilon}} \qquad (۳)$$


ε کرنش پلاستیک موثر، $\bar{\varepsilon}$ میانگین کرنش پلاستیک موثر و N تعداد نقاط اندازه گیری کرنش پلاستیک موثر است. هر چقدر مقدار CV به صفر نزدیک تر باشد به معنی همگن تر بودن توزیع کرنش پلاستیک موثر است. جهت بررسی و مقایسه میزان توزیع یکنواخت کرنش پلاستیک موثر در چهار فرایند مذکور از رابطه شماره ۳ استفاده گردید. برای این منظور پس از حل عددی، میزان کرنش پلاستیک موثر در تمام نقاط انتگرالی و بر روی کل حجم بدست آمد. سپس میانگین و تعداد آن ها محاسبه گردید. در پایان با استفاده از رابطه ۳ مقادیر CV برای هر چهار فرایند بدست آمد که نتایج آن در جدول شماره ۳آورده شده است .

جدول ۳: مقادیر ضریب تغییرات کرنش پلاستیک موثر در چهار روش *CGP*، *CSP*، *Modified-CSP* و *CSSP*

فرایند	CGP	CSP	Modified-CSP	CSSP
ضریب تغییرات	1.2	0.98	۱/۹	۰/۷۳

بر اساس نتایج بدست آمده از جدول شماره ۳ مزیت قالب جدید اعمال کرنش پلاستیک موثر یکنواخت تر نسبت به سایر فرایندها است که این باعث می شود از رشد ترک های سطحی در ورق جلوگیری شده و امکان اعمال پاس های بیشتر را فراهم کند.

شکل ٦ منحنی‌های تنش-کرنش مهندسی نمونه‌های مسی در حالت آنیل‌شده و پس از اعمال پاس‌های مختلف *CSSP* نشان می‌دهند که این فرآیند موجب تغییرات اساسی در رفتار مکانیکی ماده می‌شود. در حالت آنیل‌شده، نمونه کمترین استحکام و بیشترین انعطاف پذیری را دارد. با اعمال پاس‌های اولیه، افزایش سریع چگالی نابجایی‌ها موجب افزایش تنش تسلیم و استحکام کششی می‌شود، در حالی که ظرفیت تغییر شکل یکنواخت کاهش می‌یابد . در این پژوهش، نماد P و عدد پس از آن
به‌ترتیب بیانگر پاس و شماره آن است.




شکل ۶. منحنی‌های تنش-کرنش نمونه مس در حالت آنیل‌شده و پس از پاس‌های مختلف در فرایند *CSSP*

در پاس دوم، افزایش محسوس استحکام نسبت به نمونه آنیل‌شده مشاهده شد. در این مرحله، نابجایی‌های ایجادشده با یکدیگر برهم‌کنش کرده و موجب تشکیل دیواره‌ها و سلول‌های نابجایی می‌شوند. با افزایش تعداد پاس‌ها تا پاس پنجم، روند افزایش استحکام ادامه یافت، اما نرخ افزایش آن کاهش پیدا کرد. این تغییر رفتار را می‌توان به آغاز فرآیند ریزدانه‌شدن و تبدیل تدریجی ریردانه‌ها به مرزهای زاویه‌بالا نسبت داد. در ادامه، بین پاس‌های ۷ تا ۱۵، استحکام در محدوده تقریباً ۲۵۲ تا ۲۵۴ مگاپاسکال باقی ماند که نشان‌دهنده نزدیک‌شدن ریزساختار به حالت اشباع مکانیکی است.

جدول ۴. خلاصه روند تغییر استحکام کششی و انعطاف پذیری

وضعیت نمونه	استحکام کششی نهایی(*MPa*)	ازدیاد طول(*%*)
P0، آنیل‌شده	≈216	≈65
P1	≈219	≈40
P2	≈230	≈22
P5	≈233	≈16
P7	≈255	≈10
P8-P15	≈252–254	≈9–11
P18	≈224	≈8–9




شکل ۷. تغییرات استحکام کششی نهایی و انعطاف پذیری بر حسب تعداد پاسCSSP

در نمونه آنیل‌شده، استحکام کششی نهایی حدود ۲۱۶ مگاپاسکال و ازدیاد طول حدود ۶۵ درصد بود. پس از پاس اول، استحکام تنها اندکی افزایش یافت، اما ازدیاد طول به حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرد. این افت سریع انعطاف پذیری در مراحل اولیه نشان می‌دهد که پاسخ مکانیکی مس به کرنش تجمعی در ابتدای فرآیند بسیار حساس است .بین پاس‌های دوم تا پنجم، استحکام به‌تدریج افزایش یافت و از حدود ۲۳۰ به ۲۳۳ مگاپاسکال رسید، در حالی که انعطاف پذیری از حدود ۲۲ به ۱۶ درصد کاهش یافت. در پاس‌های ۵ تا ۷، افزایش شدید استحکام با توسعه ریزدانه‌شدن همراه شد. در این محدوده، تبدیل زیردانه‌ها به مرزهای زاویه‌بالا و افزایش تعداد موانع در مسیر حرکت نابجایی‌ها، سهم استحکام‌بخشی مرزدانه‌ای را افزایش داد .پس از پاس هفتم، استحکام وارد ناحیه‌ای تقریباً اشباع شد. در پاس‌های ۸، ۹، ۱۲ و ۱۵، استحکام کششی نهایی در محدوده ۲۵۲ تا ۲۵۴ مگاپاسکال باقی ماند. در این محدوده، افزایش کرنش تجمعی دیگر افزایش محسوسی در استحکام ایجاد نکرد؛ زیرا تولید و حذف نابجایی‌ها

به تعادل نسبی نزدیک شده و اندازه دانه نیز به مقادیر بسیار کوچک رسیده است. رفتار پاس هجدهم از نظر مهندسی اهمیت ویژه‌ای دارد. در این مرحله، استحکام کششی نهایی به حدود ۲۲۴ مگاپاسکال افت کرد، در حالی که تا پایان همین پاس هیچ ترک قابل مشاهده‌ای روی سطح نمونه وجود نداشت. بنابراین، کاهش استحکام را نمی‌توان مستقیماً به وجود ترک ماکروسکوپی نسبت داد و باید آن را نشانه‌ای از نزدیک‌شدن ماده به مرحله آسیب ریزساختاری دانست. بر اساس این روند، فرآیند *CSSP*را می‌توان به سه ناحیه اصلی یعنی ناحیه سخت‌شوندگی اولیه در پاس‌های ۱ تا ۵، ناحیه ریزدانه‌شدن مؤثر در حدود پاس‌های ۵ تا ۷ و ناحیه اشباع مکانیکی در پاس‌های ۷ تا ۱۵ تقسیم کرد. پاس هجدهم را نیز می‌توان به‌عنوان آستانه ورود به ناحیه آسیب در نظر گرفت.


مدول تاب‌آوری بیانگر انرژی الاستیک ذخیره‌شده در واحد حجم تا شروع تسلیم است.چقرمگی کششی نیز برابر کل انرژی جذب‌شده توسط ماده تا لحظه شکست است و از مساحت زیر منحنی تنش–کرنش محاسبه می‌شود.



شکل ۹ . تغییرات مدول تاب‌آوری و چقرمگی کششی بر حسب تعداد پاس


نمونه آنیل‌شده بیشترین ظرفیت جذب انرژی را نشان داد. با اعمال پاس‌های اولیه، مدول تاب‌آوری کاهش محدودی داشت؛ زیرا این پارامتر عمدتاً به تنش تسلیم و مدول الاستیسیته وابسته است و مدول الاستیسیته مس در اثر فرآیند تغییر شکل پلاستیک شدید تغییر چشمگیری نمی‌کند. در مقابل، چقرمگی کششی به‌شدت کاهش یافت؛ زیرا کاهش کرنش شکست، اثر غالب‌تری نسبت به افزایش استحکام بر مساحت زیر منحنی تنش-کرنش دارد. در محدوده پاس‌های ۲ تا ۶، کاهش چقرمگی با شیب ملایم‌تری ادامه یافت و مدول تاب‌آوری نوسانات محدودی داشت. در پاس‌های ۷ تا ۱۵، هر دو پارامتر به ناحیه‌ای تقریباً پایدار نزدیک شدند که با ناحیه اشباع مکانیکی مشاهده‌شده در استحکام همخوانی دارد. در پاس هجدهم، هر دو شاخص به مقادیر پایین‌تری رسیدند؛ این رفتار بیانگر کاهش ظرفیت جذب انرژی و افزایش حساسیت ماده به تمرکز کرنش است. از دیدگاه کاربردی، صرف افزایش استحکام نمی‌تواند معیار کافی برای انتخاب تعداد پاس بهینه باشد. بازه‌ای مناسب است که در آن استحکام بالا، همراه با ظرفیت قابل‌قبول جذب انرژی و نبود ترک سطحی، حاصل شود. بر مبنای نتایج حاضر، پاس‌های ۷ تا ۱۵ مناسب‌ترین توازن میان این ویژگی‌ها را ارائه کردند.

برای شناسایی ناپیوستگی‌های سطحی از آزمون مایع نافذ استفاده شد .نمونه‌ها پس از هر پاس تمیز شدند، مایع نافذ روی سطح اعمال و برای نفوذ مناسب در ناپیوستگی‌ها حدود ۶۰ دقیقه نگهداری شد .پس از حذف مایع اضافی، آشکارساز اعمال و محل تجمع مایع بررسی شد.



شکل ۱۰. .آشکارسازی ترک سطحی با آزمون مایع نافذ

نتایج نشان داد که از پاس صفر تا پایان پاس هجدهم هیچ ترک یا ناپیوستگی سطحی قابل تشخیصی مشاهده نشد .نخستین ترک در پاس نوزدهم ظاهر شد و بررسی محل آن نشان داد که ترک از قله یکی از برجستگی‌های ایجادشده توسط قالب آغاز شده است .با ادامه فرآیند تا پاس بیست‌ودوم، ترک اولیه رشد و گسترش یافت این روند نشان می‌دهد که شکست ناگهانی نبوده و ابتدا با آغاز ترک موضعی و سپس با رشد تدریجی آن همراه شده است.



شکل ۷. رشد ترک سطحیدر پایان مرحله موجدار شدن پاس بیست و دوم

۶. جمع‌بندی و بحث

نتایج حاصل از شبیه سازی نشان داد که به دلیل وجود انحنای کروی در دندانه‌های قالب فرایند *CSSP*، تمرکز تنش به حداقل می‌رسد و در نتیجه باعث ایجاد کرنش پلاستیک یکنواخت‌تر در ورق می‌گردد. همچنین در قالب مورد استفاده در فرایند *CSSP*، امکان اعمال کرنش در پاس‌های بیشتر و عدم شکل‌گیری ریز ترک‌ها در مراحل اولیه تغییر شکل پلاستیک شدید به دلیل وجود دندانه‌های کروی را خواهیم داشت. در فرایند *CSSP*، نیازی به چرخاندن نمونه پس از هر مرحله موج‌دار کردن و صاف کردن ورق نیست و در نتیجه زمان فرایند کاهش می یابد. نتایج تجربی نشان داد که پاس‌های اولیه موجب افزایش سریع استحکام می‌شود و سپس با نزدیک‌شدن ریزساختار به حالت اشباع، نرخ افزایش استحکام کاهش می‌یابد. سازوکار غالب در پاس‌های اولیه، افزایش چگالی نابجایی‌ها و تشکیل ساختارهای نابجایی است؛ در پاس‌های میانی، ریزدانه‌شدن و افزایش سهم مرزدانه‌ها در استحکام‌بخشی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و در پاس‌های بالاتر، بازیابی و محدودشدن ظرفیت ذخیره نابجایی موجب اشباع استحکام می‌شود. در مقابل افزایش استحکام، ازدیاد طول و کرنش یکنواخت به‌طور پیوسته کاهش یافتند. این موضوع نشان می‌دهد که فرآیند *CSSP*یک مصالحه ذاتی میان استحکام و انعطاف‌پذیری ایجاد می‌کند. کاهش کرنش متناظر با آغاز گلویی‌شدن از حدود ۵۴ درصد در حالت آنیل‌شده به حدود ۵ درصد در پاس‌های پایانی نیز تأیید می‌کند که ماده پس از چند پاس اولیه، ظرفیت محدودی برای تحمل تغییر شکل یکنواخت دارد. از نظر آسیب، تا پایان پاس هجدهم هیچ ترک سطحی قابل مشاهده‌ای وجود نداشت، اما افت استحکام و کاهش شدید چقرمگی در این مرحله نشان‌دهنده نزدیک‌شدن ماده به آستانه آسیب است. نخستین ترک در پاس نوزدهم و از ناحیه قله دندانه ظاهر شد و با افزایش تعداد پاس‌ها رشد کرد. بنابراین، معیار انتخاب تعداد پاس نباید تنها بر بیشینه‌کردن استحکام استوار باشد، بلکه باید هم‌زمان استحکام، پایداری تغییر شکل، ظرفیت جذب انرژی و آغاز آسیب را در نظر بگیرد.

۷. نتیجه‌گیری

1. فرآیند *CSSP*موجب افزایش محسوس استحکام کششی ورق مسی شد و استحکام کششی نهایی از حدود ۲۱۶ مگاپاسکال در حالت آنیل‌شده به حدود ۲۵۵ مگاپاسکال در ناحیه بیشینه رسید.
2. بیشترین افزایش استحکام در محدوده پاس‌های ۵ تا ۷ رخ داد و پس از پاس هفتم، استحکام وارد ناحیه‌ای تقریباً اشباع شد.
3. افزایش استحکام با افت قابل‌توجه انعطاف‌پذیری همراه بود؛ به‌طوری‌که ازدیاد طول از حدود ۶۵ درصد در حالت آنیل‌شده به حدود ۱۰ درصد در ناحیه اشباع کاهش یافت.
4. تا پایان پاس هجدهم، ترک سطحی قابل مشاهده‌ای ایجاد نشد؛ نخستین ترک در پاس نوزدهم آشکار شد و با افزایش تعداد پاس‌ها در محل آغاز خود رشد کرد.
5. بر اساس هم‌زمانی استحکام بالا، پایداری نسبی خواص و نبود ترک سطحی، بازه پاس‌های ۷ تا ۱۵ به‌عنوان مناسب‌ترین ناحیه عملکردی برای فرآیند *CSSP*در شرایط مطالعه حاضر ارزیابی شد؛ در حالی که پاس هجدهم را می‌توان مرحله‌ای نزدیک به آغاز آسیب در نظر گرفت.
6. به دلیل هندسه خاص این قالب و کاهش چشمگیر تمرکز تنش، امکان ایجاد کرنش پلاستیک موثر یکنواخت تری نسبت به سایر قالب ها وجود دارد که این باعث اعمال کرنش در پاس‌های بیشتر و عدم شکل‌گیری ریز ترک‌ها در مراحل اولیه تغییر شکل پلاستیک شدید می شود.

۷.منابع

Zhilyaev, A. P., & Langdon, T. G. (2008). Using high-pressure torsion for metal processing: Fundamentals and applications. *Progress in Materials Science*, *53*(6), 893–979. https://doi.org/10.1016/j.pmatsci.2008.03.002

Langdon, T. G. (2016). A comparison of repetitive corrugation and straightening and high-pressure torsion using an Al-Mg-Sc alloy. *Transactions of Nonferrous Metals Society of China*, *26*(4), 926–933. https://doi.org/10.1016/j.tnmsc.2016.03.009

Inoue, T., & Tsuji, N. (2009). Quantification of strain in accumulative roll-bonding under unlubricated condition by finite element analysis. *Computational Materials Science*, *46*(2), 346–351. https://doi.org/10.1016/j.commatsci.2009.03.005

Shin, D. H., Park, J. J., Kim, Y. S., & Park, K. T. (2002). Constrained groove pressing and its application to grain refinement of aluminum. Materials Science and Engineering: A, 327, 146–150.

Torkestani, A., & Dashtbayazi, M. R. (2018). A new method for severe plastic deformation of the copper sheets. Materials Science and Engineering: A. doi:10.1016/j.msea.2018.09.054.

Kaykha, M. M., & Dashtbayazi, M. R. (2022). Experimental and numerical investigation of severe plastic deformation of copper sheets processed by modified-constrained studded pressing. Materials Research Express, 9.

Hosseini Faregh, S. S., Raiszadeh, R., & Dashtbayazi, M. R. (2023). Pure copper sheets processed by constrained studded pressing: The effect of die angle. Journal of Materials Engineering and Performance. https://doi.org/10.1007/s11665-023-08222-8

Zein, H., & Irfan, O. M. (2018). Surface roughness investigation and stress modeling by finite element on orthogonal cutting of copper. Metals, 8(6), 418. https://doi.org/10.3390/met8060418

Han, K., Li, X., Li, Y., Zang, J., & Chen, J. (2025). Understanding and predicting forming quality of copper in incremental sheet forming: Forming forces, material properties, and geometric deviation. Journal of Materials Research and Technology, 38, 608–617. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.07.218

Khodabakhshi, F., Kazeminezhad, M., & Kokabi, A. H. (2010). Constrained groove pressing of low carbon steel: Nano-structure and mechanical properties. *Materials Science and Engineering: A*, *527*(16–17), 4043–4049. https://doi.org/10.1016/j.msea.2010.03.005

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی کاربرد واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر XNOR برای طبقه‌بندی سیگنال‌های ECG

مریم شکرریز فومنی[۱]، راهبه نیارکی اصلی[۲]

[۱] **دانشکده مهندسی برق-دانشگاه گیلان ، رشت** *maryamshekarriz77@gmial.com*

[۲] **دانشکده مهندسی برق-دانشگاه گیلان، رشت** *Niaraki@guilan.ac.ir*

چکیده

با گسترش دستگاه‌های پوشیدنی و لبه‌ای برای پایش مداوم وضعیت قلب، توسعه روش‌های کم‌مصرف برای تشخیص و طبقه‌بندی آریتمی از سیگنال الکتروکاردیوگرام (*ECG*) اهمیت ویژه‌ای یافته است. با این‌حال، هزینه محاسباتی و انرژی بالای شبکه‌های عصبی متداول، استفاده از آن‌ها را در دستگاه‌های دارای محدودیت منابع با چالش مواجه می‌کند. شبکه‌های عصبی باینری با جایگزین‌کردن عملیات چندبیتی ضرب و انباشت با عملیات منطقی *XNOR*، باعث کاهش پیچیدگی محاسباتی و هزینه سخت‌افزاری می‌شود. در این مقاله، کاربرد یک واحد محاسبات درون‌حافظه‌ای مبتنی بر *STT-MRAM* برای اجرای عملیات باینری شبکه عصبی باینری یک بعدی برای طبقه‌بندی پنج کلاسه آریتمی *ECG* مورد بررسی قرار گرفته است. واحد محاسباتی از ۷ سلول *XNOR* مبتنی بر*MTJ*، مدار حسگر جریان و لچ تشکیل شده و برای پیاده‌سازی عملیات کانولوشن باینری طراحی شده است. نتایج نشان می‌دهد در مقایسه با شبکه عصبی باینری یک بعدی ایده‌آل، پیاده‌سازی سخت‌افزاری واحد محاسباتی موجب کاهش ۳/۸ درصدی دقت، ۱۳/۱ درصدی حساسیت و ۱۱/۲ درصدی معیار *F1* شده، درحالی‌که دقت پیش‌بینی مثبت به میزان ۶/۵ درصد افزایش یافته است. همچنین واحد پیشنهادی با بهره‌گیری از مدار حسگر جریان در مقایسه با روش مبتنی بر *SOT-MRAM*، مصرف انرژی را ۲۳/۶ درصد بهبود می‌بخشد. نتایج حاصل، قابلیت استفاده از محاسبات *XNOR* مبتنی بر *STT-MRAM* را برای پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی باینری در دستگاه‌های لبه‌ای و پوشیدنی *ECG* نشان می‌دهد.

واژه‌هاي كليدي

شبکه عصبی باینری، محاسبات درون حافظه، سلول بیتی *XNOR*، *STT-MRAM*، *MTJ*.

۱. مقدمه

بیماری‌های قلبی-عروقی، یکی از علت‌های اصلی مرگ و میر در جهان محسوب می‌شود. آریتمی نیز یکی از اختلالات مهم قلبی است و می‌تواند در برخی موارد منجر به عوارض جدی و حتی مرگ ناگهانی شود (*Wang et al., 2020*). به همین دلیل، نیاز به سیستم‌های پایش قلبی مداوم و قابل‌اعتماد برای تشخیص زودهنگام مشکلات قلبی و جلوگیری از عوارض جدی، روزبه‌روز بیشتر شده است (*Nazir et al., 2025*). یکی از مهم‌ترین روش‌های غیرتهاجمی تشخیص بیماری‌های قلبی الکتروکاردیوگرام (*Electrocardiogram–ECG*) است؛ که با بررسی فعالیت و ریتم قلب می‌تواند به کادر درمان در شناسایی انواع مختلف آریتمی کمک کند (*Dinsel & Kodaz., 2026*). اگرچه دستگاه‌های هولتر توانایی ثبت سیگنال *ECG* را با دقت مناسبی دارا هستند، اما استفاده از آن‌ها برای پایش طولانی مدت و روزانه همیشه راحت و مناسب نیست. به همین دلیل استفاده از دستگاه‌های پوشیدنی *ECG* مانند ساعت‌های هوشمند، برچسب‌های قفسه سینه افزایش یافته است. این امر امکان نظارت بر وضعیت سلامت قلب را در زمان واقعی و بدون نیاز به مراجعه به بیمارستان فراهم می‌کند. با افزایش حجم داده‌های حاصل از دستگاه‌های پوشیدنی، استفاده از روش‌های هوش مصنوعی و یادگیری عمیق برای تشخیص و طبقه‌بندی خودکار آریتمی از سیگنال *ECG* مورد توجه قرار گرفته است (*Sana, et al., 2020*). مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند ویژگی‌های متمایزکننده سیگنال *ECG* را به‌صورت خودکار استخراج کرده و عملکرد مناسبی در تشخیص انواع مختلف آریتمی ارائه دهند. بااین‌حال، اجرای این مدل‌ها بر روی دستگاه‌های پوشیدنی و لبه‌ای با چالش‌های قابل‌توجهی مواجه است. محدودیت ظرفیت باتری، مساحت تراشه، حافظه و توان محاسباتی، استفاده مستقیم از شبکه‌های عصبی متداول را در چنین دستگاه‌هایی دشوار می‌کند. علاوه بر این، عملیات ضرب و انباشت (*Multiply-Accumulate–MAC*) چندبیتی که بخش عمده‌ای از محاسبات شبکه‌های عصبی را تشکیل می‌دهد، به منابع سخت‌افزاری و انرژی قابل‌توجهی نیاز دارد (*Ninghao et al., 2023*). بنابراین، توسعه مدل‌ها و معماری‌های سخت‌افزاری کم‌هزینه و کم‌مصرف، یکی از نیازهای مهم برای پیاده‌سازی هوش مصنوعی در دستگاه‌های پوشیدنی *ECG* است.

اخیرا یکی از رویکردهای مؤثر برای کاهش هزینه محاسباتی و حافظه موردنیاز در حوزه یادگیری عمیق، استفاده از شبکه‌های عصبی باینری (*Binary Neural Network–BNN*) است. در شبکههای عصبی باینری، وزن‌ها و فعال‌سازها به مقادیر دودویی، معمولاً به صورت (۱-،۱+) نگاشت می‌شوند؛ که می‌توان آن‌ها را در سخت‌افزار به صورت مقادیر بیتی (۰، ۱) ذخیره کرد. همچنین عملیات کانولوشن در شبکه‌های باینری را می‌توان با عملیات منطقی *XNOR* و سپس شمارش تعداد بیت‌های یکسان جایگزین کرد؛ که با منطق محاسباتی سخت‌افزار ، سازگاری کامل دارد. بنابراین عملیات متداول *MAC* در شبکه‌های چندبیتی به مجموعه‌ای از عملیات بیتی ساده‌تر تبدیل می‌شود (*Cai et al, 2022*). باوجود کاهش پیچیدگی محاسباتی در شبکه‌های عصبی باینری، معماری سخت‌افزار مورد استفاده برای اجرای این عملیات نقش تعیین‌کننده‌ای در مصرف انرژی، تأخیر و مساحت سیستم دارد. در معماری سنتی فون‌نویمان، واحد پردازش و حافظه به‌صورت فیزیکی از یکدیگر جدا هستند و انتقال مکرر داده میان حافظه و واحد محاسباتی می‌تواند به گلوگاه حافظه منجر شود (*Wong & Salahuddin., 2015*). این مسئله در کاربردهای شبکه عصبی که به انتقال حجم زیادی از وزن‌ها و داده‌های میانی نیاز دارد، موجب افزایش انرژی و تأخیر سیستم می‌شود. برای کاهش این سربار، محاسبات نزدیک به حافظه (*Near-Memory Computing–NMC*) و محاسبات درون حافظه(*Computing-In-Memory–CIM*) به‌عنوان راهکارهایی برای نزدیک کردن عملیات محاسباتی به محل ذخیره داده‌ها مطرح شده‌اند. در معماری‌های *CIM*، امکان انجام بخشی از عملیات پردازشی به‌صورت موازی درون یا در مجاورت آرایه حافظه فراهم می‌شود و در نتیجه، میزان جابه‌جایی داده بین حافظه و پردازنده کاهش می‌یابد (*Cai et al., 2021; Xue et al., 2020*).

در میان فناوری‌های حافظه غیرفرار، حافظه دسترسی تصادفی مغناطیسی مبتنی بر گشتاور انتقال اسپین (*Spin-Transfer Torque Magnetic Random-Access Memory–STT-MRAM*) به دلیل ویژگی‌هایی مانند غیرفرار بودن، چگالی مناسب، قابلیت حفظ داده بدون نیاز به توان الکتریکی، گزینه‌ای

مناسب برای پیاده‌سازی واحدهای محاسباتی کم‌مصرف است (*Cai et al., 2022*). برخلاف برخی فناوری‌های حافظه که از قابلیت‌های محاسباتی برای انجام عملیات موازی بهره می‌برند، پیاده‌سازی عملیات *XNOR* در *STT-MRAM* معمولاً به طراحی مناسب سلول حافظه و مدارهای جانبی وابسته است.

بنابراین طراحی یک مدار *XNOR* با پیچیدگی پایین، قابلیت تشخیص مطمئن و سازگاری مناسب با محدودیت‌های سخت‌افزاری، همچنان یک مسئله مهم در پیاده‌سازی شبکههای مبتنی بر *MRAM* به شمار می‌رود.

در این مقاله یک واحد محاسباتی شبکه عصبی باینری تشکیل شده از ۷ سلول *XNOR* بیتی مبتنی بر *STT-MRAM*، مدار حسگر جریان و لچ ارائه شده است و کاربرد این واحد محاسباتی در یک شبکه عصبی باینری برای داده‌های سیگنال *ECG* مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. ساختار مقاله به این صورت است: در بخش دوم شبکه عصبی باینری برای طبقه بندی سیگنال های قلب *ECG* معرفی می‌شود؛ بخش سوم به معرفی واحد محاسبات درون حافظه با سلول *XNOR* بیتی مبتنی بر *STT_MRAM* اختصاص می‌یابد و در بخش ۴ نتایج شبیه‌سازی‌ها گزارش و با سایر واحدهای محاسباتی مقایسه می‌گردد و در بخش ۵ مطالب ارائه شده به صورت جمع بندی بیان می‌شود.

۲. شبکه عصبی باینری برای طبقه بندی سیگنال های قلب *ECG*

شبکه‌های عصبی باینری با محدود کردن وزن‌ها و فعال‌سازها به مقادیر ۱+ و ۱−، پیچیدگی محاسباتی و حجم حافظه مورد نیاز را کاهش می‌دهند. در این شبکه‌ها، عملیات ضرب و جمع متداول در لایه‌های کانولوشنی می‌تواند با عملیات بیتی *XNOR* و جمع نتایج جایگزین شود. بنابراین شیکه های عصبی باینری گزینه مناسبی برای پیاده‌سازی سخت‌افزاری در سامانه‌های با محدودیت توان و منابع محاسباتی هستند (*Wu et al., 2020; Yun et al., 2022*).

در این مقاله، شبکه عصبی باینری یک بعدی (*1-Dimensional Binary Neural Network–1D-BNN*) به‌عنوان شبکه پایه برای طبقه‌بندی پنج‌کلاسه *ECG*انتخاب شده‌است. این معماری از بلوک‌های کانولوشنی یک‌بعدی تشکیل شده و با حذف لایه‌های کاملاً متصل و استفاده از عملیات باینری، ساختاری مناسب برای پیاده‌سازی سخت افزاری فراهم می‌کند (*Pu et al., 2023*).

جدول (۱) پارامترهای ساختاری شبکه عصبی باینری را ارائه می‌دهد. معماری شبکه شامل شش بلوک کانولوشنی یک‌بعدی است که در تمامی بلوک‌ها اندازه هسته کانولوشن برابر با ۷ در نظر گرفته شده است. در فرآیند آموزش، مقادیر حقیقی وزن‌ها به‌روزرسانی شده و نسخه باینری آن‌ها در مسیر *forward* شبکه مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌منظور محاسبه گرادیان و امکان آموزش شبکه با وجود تابع غیرقابل‌مشتق *Sign*، از روش تخمین مشتق ارائه شده توسط *Ding et al.(2022)* استفاده شده است.

جدول ۱. پارامترهای ساختار شبکه عصبی باینری

	In Channel	Out Channel	Conv Padding and Value	Conv Kernal Size and Stride	Max Pool Size and Stride
Block1	۱	۸	۵،۱	۷،۲	۷،۲
Block2	۸	۱۶	۵،۱	۷،۱	۷،۲
Block3	۱۶	۳۲	۵،۱	۷،۱	۷،۲
Block4	۳۲	۳۲	۵،۱	۷،۱	۷،۲
Block5	۳۲	۶۴	۵،۱	۷،۱	۷،۲
Block6	۶۴	۵	۵،۱	۷،۱	۷،۲

۳. واحد محاسبات درون حافظه XNOR ۷ بیتی مبتنی بر STT-MRAM


معماری واحد محاسباتی درون حافظه، از ۷ سلول *XNOR* بیتی به همراه تقویت‌کننده حسگر جریان و لچ تشکیل شده است.

۳٫۱. ساختار عملکرد سلول بیتی XNOR مبتنی برMTJ

همان‌طور که در شکل (۱) نشان داده شده است، سلول متداول یک ترانزیستور–یک *MTJ* (*1Transistor-1MTJ–1T-1M*) را می‌توان به‌صورت یک ساختار شبه دو ترانزیستور–یک *MTJ* (*2Transistor-1MTJ–2T-1M*) پیاده‌سازی کرد. در این ساختار، ترانزیستور اضافی به‌عنوان ترانزیستور دسترسی کمکی در نظر گرفته شده است و با افزایش جریان نوشتن، امکان پیاده‌سازی سلول حافظه در فرآیندهای صنعتی را فراهم می‌کند. به‌منظور افزودن قابلیت محاسباتی به آرایه سلول‌های بیتی، ساختار شبه *2T-1M* به‌صورت دوگانه پیکربندی شده و یک ساختار دو ترانزیستور–دو *MTJ* (*4Transistor-2MTJ–4T-2M*) تشکیل می‌شود. در این ساختار، دو *MTJ* به‌صورت یک جفت مکمل برای نمایش یک وزن سیناپسی مورد استفاده قرار می‌گیرند (*Cai et al., 2022*).

در این روش، وزن باینری ۱+ با قرارگیری دو *MTJ* در وضعیت‌های موازی(*Parallel–P*) و پادموازی (*Antiparallel–AP*) نمایش داده می‌شود، در حالی که ترکیب معکوس وضعیت‌های مغناطیسی برای نمایش ۱– به کار می‌رود. به این ترتیب، اطلاعات وزن در حالت تفاضلی ذخیره شده و امکان مقایسه مستقیم دو مسیر *MTJ* فراهم می‌شود. ورودی باینری نیز توسط دو خط کلمه (*Word Line–WL*) کدگذاری می‌شود. ترکیب وضعیت ورودی و وزن ذخیره‌شده در دو *MTJ*، امکان انجام عملیات *XNOR* را در داخل سلول‌های بیتی فراهم می‌کند.

زمانی که ورودی برابر مثبت یک است، خط *WL0* در سطح بالا و *WL1* در سطح پایین قرار می‌گیرد. در این حالت، دو ترانزیستور دسترسی متصل به *WL0* روشن شده و مسیرهای جریان مربوط به آن فعال می‌شوند. مقاومت‌های خطوط منبع، شامل *R_SL* و *R_SLB* تحت تأثیر وضعیت مغناطیسی *MTJ*ها قرار گرفته و مقدار آن‌ها متناسب با وضعیت موازی یا پادموازی اتصال مغناطیسی تغییر می‌کند. همچنین زمانی که ورودی داده برابر منفی یک باشد، خط *WL1* در سطح بالا قرار می‌گیرد و مجموعه دیگر ترانزیستورهای دسترسی روشن می‌شوند.




شکل ۱. سلول *XNOR* یک بیتی با *4T-2M*

بنابراین، ترکیب ورودی و وضعیت ذخیره‌شده در دو *MTJ* باعث ایجاد اختلاف قابل تشخیصی میان دو مسیر خروجی شده و اختلاف ایجادشده میان دو مسیر (*Source Line–SL*) و (*Source Line Bar–SLB*) توسط مدار تقویت کننده حسگر (*Sense Amplifier–SA*) تشخیص داده می‌شود. همچنین به دلیل مقایسه تفاضلی مقاومت‌های دو *MTJ* با یکدیگر، نیازی به استفاده از سلول مرجع جداگانه وجود ندارد. خروجی *SA* مستقیماً بیانگر نتیجه عملیات *XNOR* است و در صورت مثبت بودن نتیجه مقایسه، خروجی در سطح منطقی بالا و در صورت منفی بودن آن، در سطح منطقی پایین قرار می‌گیرد. بنابراین، ساختار پیشنهادی امکان انجام عملیات *XNOR* را در سطح آرایه سلول‌های حافظه فراهم کرده و می‌تواند به‌عنوان واحد محاسباتی پایه برای پیاده‌سازی عملیات باینری موردنیاز در شبکه‌های عصبی باینری مورد استفاده قرار گیرد.

۳/۲. معماری واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR*

معماری واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* برای انجام عملیات کانولوشن در شکل (۲-الف) نشان داده شده است. در این معماری، با بهره گیری از حافظه *STT-MRAM* به صورت همزمان محاسبات *XNOR* برای ۷ بیت به وسیله فعال شدن *WL*ها انجام می‌شود و




شکل ۲. الف) معماری واحد محاسباتی *XNOR* ۷ بیتی مبتنی بر *STT-MRAM* ب) مدار تقویت کننده حسگر جریان پ) مدار لچ با سیگنال *LAT*

نتیجه کانولوشن باینری از طریق تجمع جریان در خطوط منبع حاصل می‌گردد. هر سلول بیتی با توجه به وضعیت مغناطیسی*MTJ* های خود بر مقاومت معادل خطوط *SL* و *SLB* تأثیر می‌گذارد. عملیات کانولوشن نیازمند تشخیص اختلاف‌های بسیار کوچک مقاومت خطوط *SL*و *SLB* است، بنابراین عملکرد مدار حسگر نقش مهمی در صحت محاسبات دارد. مدار *SA* باید بتواند اختلاف مقاومت ایجادشده بین دو مسیر را با دقت بالا تشخیص دهد.از آنجایی که، تقویت‌کننده حسگر جریانی(*Current Sense Amplifier–CSA*) حاشیه حسگری و عملکرد بهتری در مقایسه با تقویت‌کننده حسگر ولتاژی (*Voltage Sense Amplifier–VSA*) را دارا است (*Na et al., 2017*). در این واحد محاسباتی از *CSA* شکل (۲-ب) استفاده شده است. همچنین، شکل (۲-پ) ساختار لچ دارای سیگنال (*LAT*) را نشان می‌دهد که وظیفه آن نگهداری نتیجه حاصل از حسگر *CSA* است.

۳/۳. بررسی عملکرد تقویت کننده حسگر جریان در واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر XNOR

شکل (۳)، شکل موج‌های عملکرد مدار شبیه‌سازی شده را نشان می‌دهد.



شکل ۳. شکل موج عملکردساختار واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR*

زمانی که سیگنال *SAE* در سطح پایین باشد، چرخه حسگر آغاز می‌شود. در مرحله پیش‌شارژ، سیگنال *PRE* در سطح بالا و سیگنال *AMP* در سطح پایین قرار می‌گیرند. بنابراین ترانزیستورهای (*M3*)، (*M4*)، (*M7*) و (*M8*) روشن می‌شوند. در این مرحله، ترانزیستورهای (*M1*) و (*M2*) جریان پیش‌شارژ را از مسیرهای *SL* و *SLB* عبور داده و این دو مسیر را برای مرحله بعدی آماده می‌کنند.

مرحله تقویت زمانی آغاز می‌شود که سیگنال *AMP* به سطح بالا و سیگنال *PER* به سطح پایین منتقل شود. در این حالت، ترانزیستورهای (*M5*)، (*M6*)، (*M9*) و (*M10*) روشن می‌شوند. با توجه به ساختار *4T-2M*، مقاومت معادل دو *MTJ* قرارگرفته در مسیرهای *SL* و *SLB* دارای وضعیت‌های مکمل هستند. در نتیجه، دو مسیر *SL* و *SLB* به‌صورت هم‌زمان دشارژ شده و سرعت دشارژ آن‌ها به اختلاف مقاومت میان دو مسیر وابسته خواهد بود. این اختلاف ولتاژ در ادامه تقویت شده و به صورت موقت به گره‌های*SA1* و *SA2* منتقل می‌شود.

پس از آن، زمانی که سیگنال *LAT* در سطح بالا قرار می‌گیرد، مرحله لچ آغاز می‌شود. در این مرحله، دامنه ولتاژ موجود در گره‌های*SA1* و *SA2* به لچ منتقل شده و به یک سطح منطقی مشخص تبدیل می‌شود.

٤. نتایج شبیه‌سازی

واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* با استفاده از تکنولوژی *FinFET* ۱۶ نانومتر ارائه شده در (*University of Minnesota*) و مدل فشرده *MTJ* (*mtj.umn*) در نرم افزار *HSPICE* شبیه‌سازی شده است.

در عملکرد مدار، پارازیت‌های خطوط اتصال و ظرفیت‌های خازنی مرتبط با مسیرهای حسگری می‌توانند بر سرعت و دقت تشخیص اختلاف سیگنال‌ها اثرگذار باشند. بنابراین اثر پارازیت‌های مرتبط با مسیر حسگر مدار ۲۴ فمتو فاراد در نظر گرفته شده است.

۴/۱. عملکرد واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر XNOR

دقت محاسبات شبکه عصبی باینری، به دلیل کوچک بودن اختلاف مقاومت مغناطیسی در اتصال موازی چند سلول بیت می‌تواند کاهش یابد. برای بررسی این مسئله، یک کانولوشن باینری با ورودی و وزن ۷ بیتی در نظر گرفته شده و حالت‌های مختلف حاصل از عملیات کانولوشن ۷ بیتی در جدول (۲) ارائه شده است.

جدول ۲. حالت های کانولوشن های ۷ بیتی

	۷(+۱)	۱−) ۶(+۱)۱(	۱−) ۵(+۱)۲(	۱−) ۴(+۱)۳(
چپ	$۷R_{AP}$	$۶R_{AP}۱R_P$	$۵R_{AP}۲R_P$	$۴R_{AP}۳R_P$
راست	$۷R_P$	$۱R_{AP}۶R_P$	$۲R_{AP}۵R_P$	$۳R_{AP}۴R_P$
	۱−) ۷(	۱−) ۱(+۱)۶(	۱−) ۲(+۱)۵(	۱−) ۳(+۱)۴(
چپ	$۷R_P$	$۱R_{AP}۶R_P$	$۲R_{AP}۵R_P$	$۳R_{AP}۴R_P$
راست	$۷R_{AP}$	$۶R_{AP}۱R_P$	$۵R_{AP}۲R_P$	$۴R_{AP}۳R_P$

با توجه به مقدار ورودی‌ها و وزن‌های باینری، مقدار مقاومت مغناطیسی مشاهده شده روی خطوط *SL* و *SLB* تغییر می‌کند. با فعال شدن یک گروه از خطوط*WL*، اختلاف جریان‌های *SL* و *SLB* بیانگر اختلاف تعداد *MTJ*های قرارگرفته در حالت‌های موازی و غیرموازی در دو سمت تقویت‌کننده حسگر جریان است. برای مثال، برای حالت های (*6RAP, 1RP*) و (*1RAP, 6RP*)، مقدار اختلاف تعداد (*Num-diff*) برابر با ۵ است.

زمانی که در تجمیع نتایج ، چهار مقدار ۱+ و سه مقدار ۱− یا حالت معکوس آن شود، بدترین حالت رخ می‌دهد. در این شرایط، مقدار *Num-diff* برابر با ۱ است و کمترین اختلاف مقاومت برای دو حالت (*4RAP, 3RP*) و (*3RAP, 4RP*) ایجاد می‌شود. در نتیجه، اختلاف جریان ورودی *CSA* نیز به حداقل مقدار خود می‌رسد و تشخیص صحیح خروجی با چالش بیشتری مواجه می‌شود. جدول (۳) نتایج شبیه‌سازی از جمله مقدار متوسط جریان (*I*)، انرژی مصرفی (*Energy*) و نرخ بازده (*Yield*) را برای حالت های مختلف ارائه می‌دهد.

جدول ۳. نتایج کانولوشن باینری ۷ بیت

Num-diff	۷	۵	۳	۱
I (میکروآمپر)	۱۱/۹۵	۱۱۲/۳۲	۱۱۲/۵۶	۱۱۲/۷۰
Energy (فمتوفاراد)	۲۰/۵۲ ۱	۲۰/۱۷ ۲	۲۰/۶۱ ۲	۲۰۲/۸۶
Yield (%)	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۹۴/۴۴

۲/۴. بررسی ارزیابی مدار بر شبکه عصبی باینری

تمرکز اصلی این مقاله، پیاده‌سازی سخت‌افزاری عملیات باینری و ارزیابی عملکرد آن در یک کاربرد واقعی است. به این منظور شبکه عصبی-*1D BNN* ارائه‌شده در مقاله (*Pu et al., 2023*) با استفاده از مجموعه داده پایگاه آریتمی *MIT-BIH* (*Moody et al., 2001*) برای طبقه‌بندی پنج‌کلاسه *ECG*آموزش داده شد و عملکرد آن در مرحله اجرا مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس، به منظور بررسی تأثیر مدار بر عملکرد شبکه، عملیات کانولوشن مربوط به *Block 6* با واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* نگاشت و سایر بلوک‌های شبکه بدون تغییر باقی ماند. بدین ترتیب، عملکرد شبکه در حالت ایده‌آل با حالت سخت افزار مقایسه شده و اثر خطاهای ناشی از تغییرپذیری مدار بر عملکرد طبقه‌بندی *ECG* بررسی می‌شود. مطابق جدول (۱)، این بلوک دارای ۶۴ کانال ورودی، ۵ کانال خروجی و اندازه کرنل ۷ است.

به منظور ارزیابی عملکرد مدل، معیارهای دقت (*Accuracy–ACC*)، حساسیت (*Sensitivity–SEN*)، دقت پیشبینی مثبت (*Precision–PRE*) و امتیاز *F1*مورد بررسی قرار گرفت. *ACC* نسبت پیش‌بینی‌های صحیح به کل نمونه‌ها، *SEN* توانایی مدل در شناسایی نمونه‌های مثبت، *PRE* نسبت پیش‌بینی‌های مثبت صحیح به کل پیش‌بینی‌های مثبت و معیار *F1* میانگین هارمونیک *SEN* و *PRE* را نشان می‌دهد (*Sokolova & Lapalme., 2009*). همانطور که در جدول (۴) نشان داده شده است، استفاده از واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* در *Block 6* شبکه در مقایسه با *1D-BNN* (ایده آل) *ACC* را ۳/۸ درصد، *SEN* را ۱۳/۱ درصد و معیار *F1* را ۱۱/۲ درصد کاهش و *PRE* را ۶/۵ درصد افزایش می‌دهد. این مقایسه امکان ارزیابی میزان تأثیر پیاده‌سازی مدار شبیه‌سازی شده بر عملکرد طبقه‌بندی سیگنال‌های *ECG* را فراهم می‌کند.

جدول ۴. نتایج ارزیابی عملکرد شبکه عصبی باینری

معیار *F1*	PRE	SEN	ACC	مدل
۷۷/۶۳	۸۰/۸۷	۷۶/۲۴	۹۵/۴۷	*1D-BNN* (ایده آل)
۶۸/۹۳	۸۶/۱۷	۶۶/۲۵	۹۱/۷۹	*1D-BNN* (واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR*)

جدول (۵) به مقایسه عملکرد مدار شبیه‌سازی شده با تعدادی از مدار های پیشین شبکه های عصبی باینری مبتنی بر محاسبات درون‌حافظه‌ای می‌پردازد. در این مقایسه میانگین انرژی مصرفی به ازای هر بیت در عملیات کانولوشن ۷ بیتی به‌عنوان معیار اصلی انرژی گزارش می‌شود.

جدول ۵. مقایسه عملکرد مدارهای شبکه عصبی باینری مبتنی بر محاسبات درون‌حافظه‌ای

واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR*	TED (Kim et al., 2021)	ASP-DAC (Yin et al., 2020)	JSSC (Mochida et al., 2018)	مدل
۱۶ نانومتر	۶۵ نانومتر	۶۵ نانومتر	۶۵ نانومتر	فناوری ساخت
MRAM	*MVSOT MRAM*	*RRAM*	*SRAM*	نوع
۰/۶ولت	۱ولت	–	۱ – ۰/۶ولت	ولتاژ تغذیه
CSA	-	*CSA*	*ADC*	حسگر
۲۸/۹۸	۳۷/۹۵	۷/۲۸	۲/۴۸ – ۷/۱۹	انرژی (فمتو فاراد)

همانطور که نتایج نشان می‌دهد مصرف انرژی مدار شبیه‌سازی شده تحت تأثیر مشخصه‌های الکتریکی *MTJ* قرار گرفته و در مقایسه با معماری های سنتی باعث افزایش مصرف می‌شود. واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* بر پایه *STT-MRAM* با بهره‌گیری از تقویت کننده حسگر جریان در مقایسه با روش مبتنی بر *SOT-MRAM*، انرژی مصرفی را ۲۳/۶ درصد کاهش داده است.

بنابراین این واحد محاسباتی با بهره‌گیری از ساختار سلول *XNOR* مبتنی بر *MTJ* و مدار تقویت کننده حسگر مناسب، قابلیت انجام محاسبات باینری را با مصرف انرژی پایین فراهم می‌کند و برای پیاده‌سازی شبکه‌های عصبی باینری در دستگاه‌های لبه کم‌مصرف مناسب است.

۵. نتیجه‌گیری

در این مقاله، عملکرد یک واحد محاسباتی ۷ بیتی مبتنی بر *XNOR* در شبکه عصبی باینری یک بعدی برای طبقه‌بندی سیگنال‌های *ECG* مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه مقایسه نشان می‌دهد واحد محاسباتی پیشنهادی با معماری مبتنی بر *SOT-MRAM* مصرف انرژی را ۲۳/۶ درصد کاهش

می‌دهد. همچنین استفاده از این واحد محاسباتی در شبکه باعث افزایش ۶/۵ درصدی دقت پیش‌بینی مثبت می‌شود؛ این در حالی است که محاسبات تقریبی انجام شده در این واحد باعث کاهش ۳/۸ درصدی دقت، ۱۳/۱ درصدی حساسیت و ۱۱/۲ درصدی معیار *F1* شده است.

نتایج نشان می‌دهد استفاده از واحد محاسباتی درون حافظه‌ای *XNOR* بر پایه *STT-MRAM* در شبکه‌های عصبی باینری، گزینه‌ای قابل‌توجه برای کاهش هزینه انرژی در دستگاه‌های پوشیدنی است.

منابع

Javid, M.J. (2010). Modeling supply chain management, 2nd International Conference on Management. City, Country, 14-20.

D. Wang et al.(2020), "Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus–Infected Pneumonia in Wuhan, China," JAMA, vol. 323, no. 11, p. 1061

A. Nazir, et al. (2025) Wearable technology and its potential role in cardiovascular health monitoring and disease management, Health Science Reports 8 (11) e71486.

Dinsel.E, Kodaz.H.(2026) A lightweight and robust parallel CNN–LSTM network with random crop augmentation for single-lead raw ECG arrhythmia classification, Engineering Science and Technology, an International Journal 79 102417

F. Sana, et al. (2020), Wearable devices for ambulatory cardiac monitoring: JACC state-of- the-art review, J. Am. Coll. Cardiol. 75 (13) 1582–1592.

Ninghao Pu et al (2023), Arrhythmia Classifier Based on Ultra-Lightweight Binary Neural Network, arXiv:2304.01568v2

H.Cai, B. Liu, L. Naviner,(2022). Commodity Bit-Cell Sponsored MRAM Interaction Design for Binary Neural Network, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES,VOL. 69, NO. 4,

H.-S. P. Wong and S. Salahuddin (2015), "Memory leads the way to better com puting," Nature Nanotechnol., vol. 10, no. 3, pp. 191–194,

H. Cai et al (2021)., "A survey of in-spin transfer torque MRAM comput ing," Sci. China Inf. Sci., vol. 64, no. 6, pp. 1–15,

C.-X. Xue et al. (2020), "Embedded 1-Mb ReRAM-based Computing-in memory macro with multibit input and weight for CNN-based AI edge processors," IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 55, no. 1, pp. 203–215,

Q. Wu, Y. Sun, H. Yan, and X. Wu, (2020) "ECG signal classification with binarized convolutional neural network," Computers in Biology and Medicine, vol. 121, p. 103800,

M. Yun, et al. (2022), "Lightweight End-to-End Stress Recognition using Binarized CNN-LSTM Models," in 2022 IEEE 4th International Conference on Artificial Intelligence Circuits and Systems (AICAS), pp. 270–273,.

R. Ding, H. Liu, and X. Zhou, (2022) "IE-Net: Information-Enhanced Binary Neural Networks for Accurate Classification," Electronics, vol. 11, no. 6, p. 937, Mar.

T. Na, B. Song, J. P. Kim, S. H. Kang, and S.-O. Jung, (2017) "Offset-canceling current-sampling sense amplifier for resistive nonvolatile memory in 65 nmCMOS," IEEEJ. Solid-State Circuits, vol. 52, no. 2, pp. 496–504, Feb.

G. B. Moody and R. G. Mark, (2001) “The impact of the MIT-BIH Arrhythmia Database,” IEEE Eng. Med. Biol. Mag., vol. 20, no. 3, pp. 45–50

https://mec.umn.edu/ptm

http://mtj.umn.edu/

R. Mochida et al., (2018) “A 4M synapses integrated analog ReRAM based 66.5 TOPS/W neural-network processor with cell current controlled writing and flexible network architecture,” in Proc. IEEE Symp. VLSI Technol.

S. Yin et al, (2020) “XNOR-SRAM: In-memory computing SRAM macro for binary/ternary deep neural networks,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 55, no. 6, pp. 1733–1743.

H. Kim et al, (2021) “Colonnade: A recon figurable SRAM-based digital bit-serial compute-in-memory macro for processing neural networks,” IEEE J. Solid-State Circuits, vol. 56, no. 7, pp. 2221–2233.

M.Sokolova, , & G.Lapalme, (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. Information Processing & Management, 45(4), 427–437.

تدوین چارچوب راهبردی مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری بر پایه هزینه و ریسک عملیاتی

مصطفی آلیانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(کارشناس تعمیرات و نگهداری)
Aliani.milad1369@gmail.com

چکیده

ناوگان خودروها و ماشین‌آلات شهرداری، یکی از مهم‌ترین دارایی‌های فیزیکی مدیریت شهری محسوب می‌شود که تداوم خدماتی نظیر حمل پسماند، عملیات عمرانی، پاک‌سازی معابر، امدادرسانی و پشتیبانی شهری به میزان آماده‌به‌کاری و قابلیت اطمینان آن وابسته است .مدیریت سنتی ناوگان که عمدتاً بر تعمیرات پس از خرابی و برنامه‌های سرویس دوره‌ای متمرکز است، پاسخگوی پیچیدگی‌های مالی، فنی و عملیاتی دارایی‌های شهری نیست .پژوهش حاضر با هدف تدوین چارچوبی راهبردی برای مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری بر پایه هزینه و ریسک عملیاتی انجام شده است .این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، مفهومی–مروری است .برای این منظور، مبانی نظری و مطالعات پیشین مرتبط با مدیریت دارایی‌های فیزیکی، هزینه چرخه‌عمر، مدیریت ریسک، نگهداری و تعمیرات، مدیریت ناوگان و تصمیم‌گیری برای جایگزینی تجهیزات بررسی و تحلیل شد .نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیریت مؤثر ناوگان مستلزم تلفیق اطلاعات فنی، مالی و عملیاتی دارایی‌ها در سراسر چرخه عمر آن‌ها است .بر این اساس، چارچوب پیشنهادی شامل شش مؤلفه اصلی: شناسایی و شناسنامه‌دار کردن ناوگان، ارزیابی وضعیت فنی و اهمیت عملیاتی، تحلیل هزینه چرخه‌عمر، ارزیابی ریسک عملیاتی، انتخاب راهبرد نگهداری و تعمیرات، و اولویت‌بندی تصمیم‌های تعمیر، بازسازی، جایگزینی یا اسقاط است .به‌کارگیری این چارچوب می‌تواند به کاهش خرابی‌های ناگهانی، کنترل هزینه‌های نگهداری، تخصیص بهینه منابع، افزایش آماده‌به‌کاری ناوگان و ارتقای سطح خدمات شهری کمک کند.

واژه‌هاي كليدي

مدیریت دارایی‌های فیزیکی، مدیریت چرخه‌عمر، ناوگان شهرداری،ریسک عملیاتی، نگهداری و تعمیرات، مدیریت شهری.

۱ - مقدمه

ناوگان شهرداری شامل خودروهای خدمات شهری، ماشین‌آلات عمرانی، خودروهای حمل پسماند، تجهیزات امدادی و وسایل نقلیه پشتیبانی، از مهم‌ترین دارایی‌های فیزیکی سازمان‌های مدیریت شهری به شمار می‌آید .تداوم ارائه خدماتی نظیر جمع‌آوری پسماند، پاک‌سازی معابر، عملیات عمرانی، مدیریت بحران و جابه‌جایی تجهیزات، وابستگی مستقیمی به قابلیت دسترس‌پذیری، قابلیت اطمینان و آمادگی عملیاتی این ناوگان دارد . ازاین‌رو، خرابی‌های ناگهانی، توقف‌های طولانی‌مدت، افزایش هزینه‌های تعمیرات اضطراری و نبود قطعات یدکی می‌تواند علاوه بر تحمیل هزینه های مستقیم، کیفیت و پیوستگی خدمات عمومی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

در نگاه سنتی، مدیریت ناوگان غالباً بر تعمیر پس از خرابی یا اجرای برنامه‌های سرویس دوره‌ای متمرکز بوده است .هرچند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه همچنان یکی از اجزای ضروری بهره‌برداری از ماشین‌آلات محسوب می‌شود، اما برای تصمیم‌گیری درباره تداوم بهره‌برداری، بازسازی، جایگزینی یا اسقاط تجهیزات کافی نیست .مدیریت دارایی‌های فیزیکی، با نگاهی فراتر از فعالیت‌های تعمیرگاهی، دارایی را منبعی برای خلق ارزش سازمانی تلقی می‌کند و بر ایجاد تعادل میان عملکرد مورد انتظار، هزینه‌ها، ریسک‌ها و فرصت‌ها در سراسر چرخه‌عمر دارایی تأکید دارد .استاندارد *ISO 55000*نیز مدیریت دارایی را رویکردی نظام‌مند برای هم‌راستا ساختن تصمیم‌های مربوط به دارایی با اهداف سازمان، بهبود عملکرد، مدیریت ریسک و تحقق ارزش در طول چرخه‌عمر معرفی می‌کند *(ISO, 2024)*.

چرخه‌عمر ناوگان شهرداری تنها به مرحله بهره‌برداری محدود نمی‌شود، بلکه فرایندهایی همچون نیازسنجی و تأمین، انتخاب و خرید، بهره‌برداری، بازرسی، سرویس، تعمیرات، تأمین قطعات، بازسازی، جایگزینی و اسقاط را در بر می‌گیرد .در هر یک از این مراحل، تصمیم‌های مدیریتی می توانند بر هزینه‌های بلندمدت و سطح ریسک عملیاتی اثرگذار باشند .بنابراین، اتکا به قیمت اولیه خرید تجهیز یا هزینه‌های جاری تعمیرات، مبنای کافی برای تصمیم‌گیری نیست؛ بلکه باید مجموعه هزینه‌های مالکیت و بهره‌برداری، هزینه توقف خدمت، هزینه نگهداری، هزینه بازرسی و تعمیر، و پیامدهای ناشی از خرابی در افق زمانی چرخه‌عمر مدنظر قرار گیرد .پژوهش‌های حوزه زیرساخت نیز بر ضرورت ارزیابی هم‌زمان وضعیت فنی، ایمنی، عملکرد و هزینه‌های چرخه‌عمر در برنامه‌ریزی نگهداری تأکید دارند *(Frangopol & Liu, 2007)* .

مدیریت راهبردی دارایی‌های فیزیکی، به‌ویژه در سازمان‌های عمومی، مستلزم آن است که تصمیم‌های فنی نگهداری و تعمیرات با محدودیت‌های بودجه‌ای، سطح خدمت مورد انتظار شهروندان، الزامات ایمنی، ریسک اختلال در عملیات و اهداف کلان شهرداری پیوند یابد .در این رویکرد، پرسش اصلی صرفاً این نیست که« کدام خودرو یا ماشین‌آلات نیازمند تعمیر است؟»، بلکه باید مشخص شود که« کدام مداخله، برای کدام دارایی، در چه زمان، با چه هزینه‌ای و با چه سطحی از ریسک، بیشترین ارزش را برای شهرداری ایجاد می‌کند؟ .»بررسی‌های انجام‌شده در حوزه مدیریت دارایی نیز نشان می‌دهد که رویکرد راهبردی باید با تصمیم‌های سازمانی، تخصیص منابع، مدیریت عملکرد، مدیریت اطلاعات و بهبود مستمر یکپارچه شود*(Gavrikova et al., 2020)*.

از سوی دیگر، وجود ناوگانی متنوع از نظر نوع وسیله، عمر، میزان کارکرد، حساسیت مأموریت، شرایط بهره‌برداری و سابقه خرابی، تصمیم‌گیری برای مدیران شهرداری را پیچیده می‌سازد .در چنین شرایطی، نبود شناسنامه جامع دارایی‌ها، فقدان داده‌های منسجم از سوابق تعمیرات و هزینه‌ها، ضعف در ارزیابی وضعیت فنی و نبود سازوکار اولویت‌بندی ریسک‌محور، می‌تواند موجب تخصیص نامناسب منابع محدود نگهداری شود . چارچوب‌های مدیریت دارایی شهری بر وجود بانک اطلاعاتی دارایی‌ها، ارزیابی وضعیت و عملکرد، تحلیل هزینه و برنامه‌ریزی بهینه مداخلات به عنوان ارکان تصمیم‌گیری تأکید دارند *(Abu-Samra et al., 2020)* .

در ادبیات فارسی نیز ضرورت اتخاذ نگاه یکپارچه به چرخه‌عمر دارایی‌های فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است .ده‌حقی و گنجی زهرایی *(1401)* مدیریت دارایی‌های فیزیکی در بخش حمل‌ونقل را مستلزم تلفیق ابعاد فنی، اقتصادی، مالی، عملکردی و مدیریتی می‌دانند .همچنین، گنجی زهرایی *(1399)*در پژوهشی درباره مدیریت ریسک دارایی‌های فیزیکی راه در ایران نشان داد که بی‌توجهی به نگهداری و تعمیرات می‌تواند یکی از مهم‌ترین ریسک‌های مؤثر بر ارائه خدمات ایمن، پایدار و اقتصادی باشد .این یافته‌ها، با وجود تمرکز بر دارایی‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، قابلیت استفاده مفهومی در مدیریت ناوگان و ماشین‌آلات شهرداری را نیز دارند .

با وجود اهمیت موضوع، بخش قابل‌توجهی از تصمیم‌های مربوط به ناوگان شهرداری‌ها هنوز به‌صورت موردی، واکنشی و مبتنی بر نیازهای فوری تعمیراتی انجام می‌شود .این وضعیت، ضرورت ارائه چارچوبی راهبردی را آشکار می‌سازد که بتواند تصمیم‌های مرتبط با مدیریت چرخه‌عمر ناوگان را بر پایه دو مؤلفه کلیدی هزینه و ریسک عملیاتی سامان دهد .بر این اساس، هدف مقاله حاضر تبیین و تدوین یک چارچوب راهبردی برای مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری بر پایه هزینه و ریسک عملیاتی است .این چارچوب می‌تواند با تلفیق مؤلفه‌های شناسایی و طبقه‌بندی دارایی‌ها، ارزیابی وضعیت فنی، تحلیل هزینه چرخه‌عمر، ارزیابی ریسک خرابی، اولویت‌بندی مداخلات نگهداری، مدیریت قطعات یدکی، تصمیم‌گیری برای بازسازی یا جایگزینی و سنجش سطح خدمت، مبنایی برای بهبود تصمیم‌گیری مدیران شهری فراهم آورد.

مبانی نظری

مدیریت دارایی ناوگان

مدیریت دارایی‌های فیزیکی، رویکردی نظام‌مند برای اداره دارایی‌ها با هدف خلق و تحقق ارزش در سازمان است .این رویکرد، صرفاً به تعمیر یک تجهیز پس از خرابی محدود نیست؛ بلکه تصمیم‌های مرتبط با برنامه‌ریزی، تأمین، بهره‌برداری، نگهداری، بهسازی، جایگزینی و اسقاط دارایی را در پیوند با اهداف راهبردی سازمان دربر می‌گیرد .استاندارد *ISO 55000* تأکید دارد که مدیریت دارایی باید میان عملکرد، هزینه، ریسک و فرصت های مرتبط با دارایی‌ها در طول چرخه‌عمر آن‌ها توازن برقرار کند .*(International Organization for Standardization [ISO], 2024a)*

در شهرداری‌ها، ناوگان خودروها و ماشین‌آلات خدمات شهری بخشی از دارایی‌های فیزیکی راهبردی محسوب می‌شوند؛ زیرا قابلیت دسترس پذیری آن‌ها با تداوم خدمات عمومی ارتباط مستقیم دارد .خودروهای حمل پسماند، ماشین‌آلات عمرانی، خودروهای امدادی، تجهیزات حمل ونقل درون‌سازمانی و ماشین‌آلات پشتیبانی، افزون بر ارزش سرمایه‌ای، دارای ارزش عملیاتی و اجتماعی هستند .بنابراین، خرابی یا خروج برنامه ریزی‌نشده آن‌ها از مدار خدمت می‌تواند هزینه‌های مستقیم تعمیرات، هزینه توقف عملیات و پیامدهای ناشی از کاهش سطح خدمت‌رسانی را افزایش دهد.

مدیریت دارایی‌های فیزیکی، نگهداری و تعمیرات را یکی از اجزای مهم خود می‌داند، اما دامنه آن گسترده‌تر از مدیریت تعمیرگاه و اجرای سرویس های دوره‌ای است .در این دیدگاه، نگهداری باید در راستای سیاست‌ها و اهداف سازمانی تعریف شود و تصمیم‌گیری درباره هر دارایی بر مبنای اهمیت عملیاتی، هزینه چرخه‌عمر، ریسک خرابی و سطح خدمت مورد انتظار انجام گیرد *ISO 55001* .نیز بر استقرار، اجرا، نگهداری و بهبود مستمر یک سیستم مدیریت دارایی تأکید دارد تا عملکرد، ریسک و مخارج دارایی‌ها با اهداف سازمان متوازن شود .*(ISO, 2024b)*

در ادبیات فارسی، صدقی *(1401)* بیان می‌کند که استانداردهای مدیریت دارایی، سازمان را از نگاه صرفاً فنی و جزیره‌ای به دارایی‌ها، به سمت نگاهی راهبردی، یکپارچه و ارزش‌محور هدایت می‌کنند .بر این اساس، مدیریت دارایی‌های فیزیکی ناوگان شهرداری باید به‌عنوان سازوکاری میان‌بخشی تلقی شود که واحدهای فنی، مالی، تدارکات، بهره‌برداری، انبار و مدیریت ارشد را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به دارایی‌ها به یکدیگر پیوند می‌دهد.

چرخه‌عمر و هزینه

چرخه‌عمر دارایی، مسیر یک تجهیز از مرحله نیازسنجی و تأمین تا بهره‌برداری، نگهداری، بازسازی، جایگزینی و خروج از خدمت را شامل می شود .در مورد ناوگان شهرداری، این چرخه می‌تواند از تعیین نیاز عملیاتی و انتخاب نوع خودرو یا ماشین‌آلات آغاز شود و پس از خرید، پلاک گذاری، بهره‌برداری، سرویس، تعمیرات، تأمین قطعات، بازسازی و نهایتاً فروش یا اسقاط پایان یابد .ازاین‌رو، تصمیم درباره هر وسیله نقلیه نباید فقط با توجه به قیمت خرید یا هزینه تعمیر جاری آن اتخاذ شود.

هزینه چرخه‌عمر یا *LCC* روشی برای برآورد و مقایسه هزینه‌های مرتبط با یک دارایی در دوره تحلیل مشخص است .این هزینه‌ها معمولاً هزینه‌های تهیه و استقرار، بهره‌برداری، سوخت و انرژی، نگهداری، تعمیرات، قطعات یدکی، نیروی انسانی، توقف خدمت، بازسازی و خروج از خدمت را در بر می‌گیرند .استاندارد *ISO 15686-5* هزینه چرخه‌عمر را تحلیلی می‌داند که جریان‌های هزینه‌ای مربوط به دارایی را از زمان تحصیل تا بهره‌برداری و دفع یا واگذاری آن لحاظ می‌کند *(ISO, 2017)*.

اگرچه *ISO 15686-5* عمدتاً برای ساختمان‌ها و دارایی‌های ساخته‌شده تدوین شده است، منطق تحلیلی آن برای مدیریت ناوگان نیز قابل استفاده است؛ زیرا در هر دو حوزه، تصمیم بهینه لزوماً تصمیمی با کمترین هزینه اولیه نیست، بلکه تصمیمی است که هزینه‌های کل مالکیت و بهره‌برداری را در افق زمانی مشخص کاهش دهد .برای نمونه، یک خودروی خدمات شهری با قیمت خرید پایین‌تر، ممکن است به دلیل مصرف سوخت بالا، خرابی مکرر، کمبود قطعات یا زمان خواب زیاد، در بلندمدت هزینه بیشتری نسبت به گزینه‌ای با قیمت اولیه بالاتر ایجاد کند.

در منابع فارسی نیز ده‌حقی و گنجی زهرایی *(1401)* بر ضرورت توجه به تمام مراحل چرخه‌عمر دارایی‌های فیزیکی در بخش حمل‌ونقل تأکید کرده اند .بنابراین، در مدیریت ناوگان شهرداری، تحلیل هزینه باید از نگاه محدودِ« هزینه تعمیر »به سمت ارزیابی جامعِ« هزینه مالکیت، بهره‌برداری و پیامدهای توقف خدمت »تغییر یابد.

ریسک عملیاتی

ریسک در استاندارد *ISO 31000* به‌عنوان اثر عدم‌قطعیت بر اهداف تعریف می‌شود .این اثر می‌تواند منفی، مثبت یا ترکیبی از هر دو باشد و در سطح سازمان، واحد عملیاتی یا یک فعالیت مشخص بروز یابد *(ISO, 2018)* .در مقاله حاضر، ریسک عملیاتی ناوگان به احتمال و پیامد رخدادهایی اشاره دارد که می‌توانند قابلیت انجام مأموریت‌های شهرداری را مختل کنند؛ از جمله خرابی ناگهانی، تصادف، فرسودگی، عدم دسترسی به قطعه یدکی، کمبود نیروی متخصص، نقص در بازرسی، خرابی تجهیزات ایمنی و توقف طولانی‌مدت خودرو یا ماشین‌آلات.

مدیریت ریسک فرایندی مشتمل بر تعیین زمینه، شناسایی ریسک، تحلیل، ارزیابی، انتخاب اقدام کنترلی، پایش و بازنگری است *ISO 31000* .بر یکپارچگی مدیریت ریسک با حاکمیت، برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و تخصیص منابع سازمان تأکید دارد *(ISO, 2018)*. در مدیریت ناوگان، این

موضوع بدان معناست که همه دارایی‌ها نباید به‌صورت یکسان نگهداری شوند؛ بلکه دارایی‌هایی که خرابی آن‌ها پیامدهای ایمنی، زیست‌محیطی، مالی یا خدماتی بیشتری دارد، باید در اولویت بازرسی، نگهداری پیشگیرانه، تأمین قطعات و برنامه‌ریزی جایگزینی قرار گیرند .

برای سنجش اولیه ریسک، معمولاً احتمال وقوع خرابی و شدت پیامد آن بررسی می‌شود .بااین‌حال، در ناوگان شهرداری، متغیرهایی مانند اهمیت مأموریت، تعداد شهروندان متاثر از توقف خدمت، امکان جایگزینی خودرو، سن تجهیز، میزان کارکرد، سابقه خرابی، زمان تأمین قطعه و هزینه توقف نیز باید در ارزیابی ریسک لحاظ شوند .برای مثال، خرابی یک خودروی پشتیبانی اداری ممکن است پیامد محدودی داشته باشد؛ در حالی که توقف یک خودروی حمل پسماند یا ماشین‌آلات مورد نیاز برای شرایط اضطراری، می‌تواند سطح خدمت شهری را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

گنجی زهرایی *(1399)* در پژوهش خود درباره مدیریت ریسک دارایی‌های فیزیکی راه در ایران، بر نقش مدیریت ریسک در کنترل استهلاک دارایی‌ها و حفظ ارائه خدمات ایمن و پایدار تأکید می‌کند .هرچند موضوع این پژوهش دارایی‌های جاده‌ای است، منطق آن برای ناوگان شهرداری نیز کاربرد دارد؛ زیرا در هر دو حوزه، ضعف در نگهداری، کمبود منابع، تأخیر در مداخلات و نبود داده‌های دقیق می‌تواند به افزایش هزینه و کاهش کیفیت خدمت منجر شود .

نگهداشت و داده‌ها

نگهداری و تعمیرات مجموعه اقداماتی است که با هدف حفظ یا بازگرداندن تجهیز به وضعیت عملکردی مورد انتظار انجام می‌شود .به‌طور کلی، راهبردهای نگهداشت را می‌توان در سه دسته اصلیِ تعمیرات اصلاحی، نگهداری پیشگیرانه و نگهداری پیش‌بینانه طبقه‌بندی کرد .تعمیرات اصلاحی پس از وقوع خرابی انجام می‌شود؛ نگهداری پیشگیرانه بر مبنای زمان، کارکرد یا برنامه‌های دوره‌ای اجرا می‌گردد؛ و نگهداری پیش‌بینانه با استفاده از داده‌های وضعیت تجهیز، سابقه خرابی و روش‌های تحلیلی، زمان احتمالی خرابی یا نیاز به مداخله را پیش‌بینی می‌کند *(Zonta et al., 2020)* .

برای ناوگان شهرداری، انتخاب میان این راهبردها باید متناسب با اهمیت و وضعیت هر دارایی صورت گیرد .رویکرد اصلاحی ممکن است برای تجهیزات کم‌اهمیت یا کم‌هزینه قابل پذیرش باشد؛ اما برای دارایی‌های حیاتی، استفاده صرف از این رویکرد می‌تواند موجب افزایش توقف‌های ناخواسته، اختلال در عملیات و تحمیل هزینه‌های سنگین شود .در مقابل، نگهداری پیشگیرانه و پیش‌بینانه می‌تواند به کاهش احتمال خرابی ناگهانی و برنامه‌ریزی بهتر نیروی انسانی، قطعات یدکی و زمان توقف تجهیز کمک کند.

داده، زیرساخت اصلی تصمیم‌گیری در مدیریت دارایی و نگهداری ناوگان است .اطلاعاتی نظیر مشخصات فنی، سن تجهیز، کارکرد، نوع مأموریت، سوابق خرابی، علت خرابی، مدت توقف، اقدام تعمیراتی، هزینه قطعه، هزینه دستمزد و وضعیت موجودی انبار، باید به‌صورت نظام‌مند ثبت و تحلیل شوند .استاندارد *ISO 14224* بر اهمیت گردآوری داده‌های تجهیز، داده‌های خرابی و داده‌های نگهداری تأکید می‌کند؛ داده‌هایی که می‌توانند برای تحلیل قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری، اثربخشی تعمیرات، ایمنی و عملکرد عملیاتی استفاده شوند *(ISO, 2016)*.

ادبیات موضوع

مدیریت دارایی‌های فیزیکی در محیط‌های شهری، طی سال‌های اخیر از رویکردهای سنتی و مجزای نگهداری فاصله گرفته و به سمت تصمیم‌گیری یکپارچه در سطح چرخه‌عمر دارایی حرکت کرده است .در این رویکرد، دارایی‌های شهری نه‌تنها از منظر وضعیت فنی، بلکه از جنبه‌های هزینه، عملکرد، ریسک، سطح خدمت و ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان ارزیابی می‌شوند .در همین راستا، *Halfawy (2008)* با بررسی چالش‌های یکپارچه سازی فرایندهای مدیریت دارایی زیرساخت‌های شهری، بر نقش هماهنگی میان واحدهای سازمانی، یکپارچگی داده‌ها، استفاده از سامانه‌های اطلاعاتی و اشتراک‌گذاری اطلاعات میان بخش‌های مختلف تأکید کرد .وی نشان داد که مدیریت جداگانه دارایی‌ها در واحدهای مختلف، می تواند به دوباره‌کاری، تخصیص غیربهینه منابع و تصمیم‌های کوتاه‌مدت در نگهداری و نوسازی منجر شود.

*Shahata and Zayed (2016)*نیز یک چارچوب ارزیابی ریسک یکپارچه برای زیرساخت‌های شهری ارائه کردند .این پژوهش با تمرکز بر دارایی‌های راه، آب و فاضلاب، از ترکیب روش دلفی و فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی برای شناسایی، وزن‌دهی و اولویت‌بندی عوامل ریسک استفاده کرد .در مدل مذکور، احتمال خرابی و پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی و عملیاتی ناشی از خرابی دارایی‌ها در تعیین اولویت مداخلات لحاظ شد . یافته‌های این مطالعه نشان داد که رویکرد ریسک‌محور می‌تواند در اولویت‌بندی تعمیر، بازسازی و نوسازی دارایی‌های شهری مؤثر باشد .

در ادامه این مسیر، *Abu-Samra et al. (2018)* چارچوبی چندهدفه برای مدیریت یکپارچه زیرساخت‌های شهری ارائه کردند .در این چارچوب، وضعیت فیزیکی دارایی، هزینه‌های چرخه‌عمر، هزینه‌های تحمیل‌شده به استفاده‌کنندگان و ارزش جایگزینی دارایی‌ها به‌صورت هم‌زمان در تصمیم گیری وارد شد .مدل پیشنهادی آنان از یک پایگاه داده دارایی، مدل‌های شاخص عملکرد کلیدی و یک مدل بهینه‌سازی برای زمان‌بندی مداخلات نگهداری و نوسازی بهره می‌گرفت .اهمیت این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد تصمیم‌های نگهداری و جایگزینی، باید بر پایه چند معیار هم زمان و نه صرفاً هزینه اولیه یا وضعیت ظاهری تجهیز اتخاذ شوند.

در حوزه اختصاصی ناوگان، *Gransberg and O'Connor (2015)* مدل تحلیل هزینه چرخه‌عمر تجهیزات را برای مدیریت ناوگان بخش عمومی توسعه دادند .این پژوهش با استفاده از داده‌های ناوگان خدمات عمومی شهر مینیاپولیس، یک مدل تصادفی برای تصمیم‌گیری درباره تعمیر، نگهداشت یا جایگزینی تجهیزات ارائه کرد .در این مدل، متغیرهایی نظیر هزینه سرمایه‌ای، هزینه سوخت، هزینه‌های عملیاتی، میزان استهلاک تجهیز و عدم‌قطعیت‌های اقتصادی در تحلیل عمر اقتصادی ناوگان لحاظ شدند .نتایج نشان داد که تحلیل هزینه چرخه‌عمر می‌تواند مبنایی مناسب برای تعیین زمان بهینه جایگزینی تجهیزات باشد و صرف اتکا به سن یا کارکرد تجهیز، برای تصمیم‌گیری کافی نیست .

همچنین، *de Sá-Riechi et al. (2017)* در مطالعه‌ای درباره ناوگان حمل‌ونقل شهری اسپانیا، تحلیل هزینه چرخه‌عمر را با شبیه‌سازی مونت‌کارلو تلفیق کردند .هدف این پژوهش، تعیین زمان بهینه جایگزینی خودروهای ناوگان بر مبنای سن، پیمایش سالانه و عدم‌قطعیت‌های مؤثر بر هزینه‌های بهره‌برداری بود .نتایج پژوهش نشان داد که مدل تصادفی نسبت به تحلیل قطعی هزینه چرخه‌عمر، توان بیشتری در لحاظ‌کردن تغییرات عملکرد و شرایط بهره‌برداری خودروها دارد .این مطالعه بر ضرورت واردکردن عدم‌قطعیت، ریسک و الگوی واقعی استفاده از وسیله نقلیه در تصمیم‌های مرتبط با جایگزینی ناوگان تأکید می‌کند .

به‌طور کلی، مطالعات بین‌المللی نشان می‌دهند که مدیریت راهبردی دارایی‌های شهری نیازمند تلفیق دست‌کم چهار مؤلفه است :اطلاعات دقیق دارایی، ارزیابی وضعیت و عملکرد، تحلیل هزینه چرخه‌عمر و تحلیل ریسک .با وجود این، بخش عمده‌ای از این مطالعات بر زیرساخت‌هایی

همچون راه، شبکه آب و فاضلاب یا ناوگان حمل‌ونقل عمومی متمرکز بوده‌اند و کمتر به ناوگان چندمنظوره شهرداری، شامل خودروهای خدمات شهری، ماشین‌آلات عمرانی و تجهیزات پشتیبانی، پرداخته‌اند.

در ایران، مطالعات مرتبط با نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات شهرداری عمدتاً بر انتخاب استراتژی نگهداری، بهبود بهره‌وری ماشین‌آلات و پیاده سازی نظام‌های نگهداشت متمرکز بوده‌اند .برای نمونه، منصوری *(1399)* در مقاله‌ای با عنوان« بهبود عملکرد ماشین‌آلات و تجهیزات با پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر در شهرداری ایلام»، بر نقش نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر یا *TPM* در افزایش بهره‌وری تجهیزات، مشارکت کارکنان و بهبود عملکرد ماشین‌آلات شهری تأکید کرد .این مطالعه، *TPM* را رویکردی جامع برای ارتقای عملکرد تجهیزات معرفی می‌کند؛ بااین حال، تمرکز آن عمدتاً بر ابعاد اجرایی نگهداری و تعمیرات بوده و تحلیل هزینه چرخه‌عمر و ریسک عملیاتی را به‌طور هم‌زمان در بر نمی گیرد(منصوری، علی،۱۳۹۹).

طهماسبی *(1402)* در پژوهشی با عنوان« توسعه مدیریت بهینه نگهداری ماشین‌آلات در حمل‌ونقل خدمات شهری شهرداری ایلام»، سه راهبرد نگهداری اصلاحی، پیشگیرانه و پیشگویانه را با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصان بررسی کرد .جامعه آماری این پژوهش شامل *154* نفر از کارشناسان، مهندسان و متخصصان شهرداری ایلام بود .نتایج نشان داد که اتکای صرف بر نگهداری اصلاحی، برای مدیریت ماشین‌آلات خدمات شهری مناسب نیست و استفاده ترکیبی از نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه، می‌تواند کارایی بیشتری در مدیریت نگهداری و تعمیرات ایجاد کند .این پژوهش از نظر شناخت راهبردهای نگهداشت در شهرداری اهمیت دارد، اما به تصمیم‌های راهبردی مربوط به بازسازی، جایگزینی، اسقاط و تحلیل هزینه چرخه‌عمر ناوگان نپرداخته است .(طهماسبی، محمد،۱٤۰۲،۱٤۰).

در حوزه مدیریت دارایی‌های فیزیکی، صدقی *(1401)* با طراحی مدل تعالی مدیریت دارایی بر مبنای استاندارد*ISO 55000* ، بر تغییر نگاه سازمان‌ها از مدیریت فنی و جزیره‌ای دارایی‌ها به مدیریت راهبردی و سیستمی تأکید کرد .این مطالعه، مؤلفه‌هایی نظیر رهبری، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، مدیریت ریسک، مدیریت عملکرد، مدیریت اطلاعات و بهبود مستمر را در مدیریت دارایی مؤثر دانست .اگرچه این پژوهش مبنای نظری ارزشمندی برای توسعه چارچوب‌های مدیریت دارایی فراهم می‌سازد، اما مدل آن به‌طور خاص برای ناوگان شهرداری و تصمیم‌گیری درباره هزینه چرخه‌عمر تجهیزات طراحی نشده است .(صدقی,مهدیه،۱٤۰۱).

گنجی زهرایی *(1399)* نیز در پژوهشی با موضوع مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران، بر اهمیت شناسایی و کنترل ریسک‌های مؤثر بر عملکرد، استهلاک و ارائه خدمات پایدار تأکید کرد .یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت ریسک باید در کنار تصمیم‌های نگهداری و تخصیص منابع قرار گیرد تا از افزایش هزینه‌های ناشی از خرابی و افت سطح خدمت جلوگیری شود .هرچند تمرکز این مطالعه بر دارایی های راه است، مبانی آن از جمله اولویت‌بندی ریسک، توجه به پیامد خرابی و تخصیص منابع بر پایه اهمیت دارایی، برای مدیریت ناوگان شهرداری نیز قابل استفاده است .(گنجی,هادی،۱۳۹۸).

مرور پیشینه نشان می‌دهد که مطالعات خارجی، بیشتر بر مدیریت یکپارچه زیرساخت‌های شهری، مدل‌سازی هزینه چرخه‌عمر، ارزیابی ریسک و بهینه‌سازی زمان مداخلات تمرکز داشته‌اند .در مقابل، پژوهش‌های داخلی عمدتاً بر استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات، پیاده‌سازی*TPM* ، مدیریت ریسک دارایی‌های حمل‌ونقل و الزامات کلی مدیریت دارایی فیزیکی متمرکز بوده‌اند.

بنابراین، خلأ اصلی در ادبیات موجود، نبود یک چارچوب منسجم و بومی برای مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری بر پایه تحلیل هم‌زمان هزینه و ریسک عملیاتی است .چنین چارچوبی باید بتواند داده‌های فنی و مالی ناوگان، وضعیت تجهیز، سوابق خرابی، اهمیت مأموریت، هزینه‌های نگهداری، هزینه توقف خدمت، ریسک عملیاتی، تصمیم تعمیر یا بازسازی و زمان مناسب جایگزینی دارایی را در یک ساختار واحد به یکدیگر مرتبط سازد .مقاله حاضر درصدد است با استفاده از این خلأ، چارچوبی راهبردی برای تصمیم‌گیری در مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری ارائه کند.

نتیجه‌گیری

مدیریت ناوگان شهرداری را نمی‌توان به برنامه‌ریزی سرویس‌های دوره‌ای، انجام تعمیرات پس از خرابی یا تأمین قطعات یدکی محدود کرد .ناوگان خودروها و ماشین‌آلات شهری، بخشی از دارایی‌های فیزیکی راهبردی شهرداری است که تداوم خدماتی نظیر حمل پسماند، عملیات عمرانی، پاک سازی معابر، امدادرسانی و پشتیبانی شهری به میزان آمادگی و قابلیت دسترس‌پذیری آن وابسته است .بر این اساس، مدیریت ناوگان باید در قالب یک نظام مدیریت دارایی دنبال شود که تصمیم‌های فنی، مالی و عملیاتی را با اهداف کلان شهرداری پیوند دهد.

مرور ادبیات نشان داد که مدیریت دارایی‌های فیزیکی بر ایجاد توازن میان عملکرد، هزینه، ریسک و فرصت‌های مرتبط با دارایی در طول چرخه‌عمر تأکید دارد .*(International Organization for Standardization [ISO], 2024a)* بنابراین، تصمیم‌گیری درباره حفظ، تعمیر، بازسازی، جایگزینی یا اسقاط هر وسیله نقلیه نباید صرفاً بر اساس سن تجهیز، میزان کارکرد یا هزینه جاری تعمیرات انجام شود .این تصمیم‌ها باید با درنظرگرفتن هزینه های کل مالکیت، هزینه بهره‌برداری، هزینه نگهداری و تعمیرات، هزینه خواب تجهیز، اهمیت مأموریت، سابقه خرابی، امکان تأمین قطعه و پیامدهای اختلال در خدمت اتخاذ شوند.

یافته‌های مطالعات پیشین نیز بر اهمیت تلفیق هزینه چرخه‌عمر و ریسک در تصمیم‌های مدیریت دارایی تأکید دارند .برای مثال، *Abu-Samra et al. (2018)*نشان دادند که مدیریت یکپارچه دارایی‌های شهری مستلزم توجه هم‌زمان به وضعیت فیزیکی، هزینه چرخه‌عمر، هزینه‌های تحمیل‌شده به استفاده‌کنندگان و ارزش جایگزینی دارایی است .همچنین، *Gransberg and O'Connor (2015)* در مدیریت ناوگان عمومی، تحلیل هزینه چرخه‌عمر را مبنایی برای تصمیم‌گیری درباره نگهداری، حفظ یا جایگزینی تجهیزات معرفی کردند.

در این میان، ریسک عملیاتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارد .خرابی یک وسیله نقلیه یا ماشین‌آلات شهرداری، تنها یک رویداد فنی نیست؛ بلکه می‌تواند موجب افزایش هزینه، تأخیر در عملیات، کاهش سطح خدمت، تهدید ایمنی کارکنان و شهروندان و نارضایتی عمومی شود .ازاین‌رو، دارایی‌های ناوگان باید بر اساس احتمال خرابی و شدت پیامدهای آن طبقه‌بندی شوند .استاندارد *ISO 31000* نیز مدیریت ریسک را فرایندی برای شناسایی، تحلیل، ارزیابی، واکنش و پایش ریسک‌ها در راستای اهداف سازمان می‌داند *(ISO, 2018)* .

بر پایه این مبانی، مقاله حاضر یک چارچوب راهبردی برای مدیریت چرخه‌عمر ناوگان شهرداری بر مبنای هزینه و ریسک عملیاتی پیشنهاد می‌کند . این چارچوب از شش مؤلفه اصلی تشکیل می‌شود:

۱. تدوین شناسنامه دارایی‌های ناوگان شامل مشخصات فنی، سن، کارکرد، مأموریت، وضعیت فنی، سابقه خرابی و هزینه‌های هر تجهیز
2. ارزیابی اهمیت و ریسک عملیاتی ناوگان بر پایه احتمال خرابی، پیامد خدمت‌رسانی، ایمنی، هزینه توقف و امکان جایگزینی تجهیز
3. محاسبه هزینه چرخه‌عمر دارایی‌ها شامل هزینه خرید، بهره‌برداری، سوخت، نگهداری، تعمیرات، قطعات، بازسازی و اسقاط
4. انتخاب راهبرد نگهداری متناسب با اهمیت تجهیز شامل نگهداری اصلاحی، پیشگیرانه، مبتنی بر وضعیت و پیش‌بینانه
5. اولویت‌بندی تصمیم‌های تعمیر، بازسازی، جایگزینی یا اسقاط بر اساس ترکیب هزینه و ریسک
6. پایش عملکرد و بهبود مستمر از طریق شاخص‌های فنی، مالی و عملیاتی

این چارچوب، واحد تعمیر و نگهداری را از جایگاه صرفاً اجرایی خارج کرده و آن را به یکی از ارکان تصمیم‌سازی در تخصیص بودجه، برنامه‌ریزی سرمایه‌ای و ارتقای کیفیت خدمات شهری تبدیل می‌کند .چنین نگاهی با رویکرد استانداردهای مدیریت دارایی هم‌سو است؛ استانداردهایی که بر هم‌راستایی تصمیم‌های دارایی با اهداف سازمانی، مدیریت ریسک، مدیریت اطلاعات و بهبود مستمر تأکید دارند *(ISO, 2024b)* .

پیشنهادهای اجرایی

برای پیاده‌سازی تدریجی چارچوب پیشنهادی در شهرداری‌ها، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

۱. ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ناوگان :شهرداری باید برای هر خودرو و ماشین‌آلات، شناسنامه‌ای شامل اطلاعات فنی، تاریخ خرید، ارزش اولیه، میزان کارکرد، سوابق خرابی، مدت توقف، هزینه تعمیرات، قطعات مصرفی و وضعیت فعلی ایجاد کند .ثبت الکترونیکی و منظم این داده‌ها، پیش‌نیاز تحلیل‌های هزینه، ریسک و عملکرد است.

۲. طبقه‌بندی دارایی‌ها بر اساس اهمیت مأموریت :خودروها و ماشین‌آلاتی که در خدمات حیاتی شهری نقش دارند، باید از تجهیزات کم‌اهمیت تفکیک شوند .برای نمونه، تجهیزات مورد استفاده در حمل پسماند، مدیریت بحران، آتش‌نشانی و عملیات عمرانی ضروری، به علت پیامد بالای توقف خدمت، باید در اولویت بالاتری برای پایش و نگهداری قرار گیرند.

۳. استقرار نظام اولویت‌بندی ریسک‌محور :برای هر دارایی، شاخص ریسک می‌تواند با توجه به احتمال خرابی، شدت پیامد خرابی، هزینه توقف، سابقه تعمیرات، عمر تجهیز و قابلیت جایگزینی تعیین شود .استفاده از این شاخص، تخصیص بودجه نگهداری و قطعات یدکی را هدفمندتر می سازد .مدیریت چرخه‌عمر دارایی در رویکردهای شهرداری‌محور نیز بر بررسی احتمال خرابی و پیامد ناتوانی دارایی در تأمین سطح خدمت تأکید دارد .

٤. تدوین مدل هزینه چرخه‌عمر برای هر گروه از ناوگان :برای خودروهای سبک، خودروهای سنگین، ماشین‌آلات عمرانی و تجهیزات خدمات شهری، الگوی هزینه چرخه‌عمر جداگانه طراحی شود .این مدل باید امکان مقایسه گزینه‌های« تعمیر اساسی»،« بازسازی»،« ادامه بهره‌برداری »و «جایگزینی»را فراهم کند.

۵. تغییر تدریجی از نگهداری واکنشی به نگهداری پیشگیرانه و پیش‌بینانه :دارایی‌های حیاتی باید بر اساس زمان، کارکرد، وضعیت فنی و سابقه خرابی، تحت برنامه‌های منظم بازرسی و سرویس قرار گیرند .استفاده از داده‌های کارکرد، سوابق تعمیرات و شاخص‌های وضعیت تجهیز، می‌تواند زمینه حرکت تدریجی به‌سوی نگهداری پیش‌بینانه را فراهم کند.*(Zonta et al., 2020)*

٦ .طراحی برنامه میان‌مدت و بلندمدت جایگزینی ناوگان :شهرداری باید به‌جای جایگزینی ناگهانی و موردی خودروها، برنامه چندساله‌ای برای بازسازی و نوسازی ناوگان تدوین کند .این برنامه باید بر اساس هزینه چرخه‌عمر، ریسک، اولویت مأموریت، عمر اقتصادی تجهیز و توان مالی شهرداری تنظیم شود .در برنامه‌های مدیریت ناوگان، تعیین معیارهای جایگزینی، پیش‌بینی بودجه چندساله و اولویت‌بندی هزینه‌های سرمایه‌ای از اجزای اصلی تصمیم‌گیری محسوب می‌شوند .

۷. استفاده از داشبورد شاخص‌های کلیدی عملکرد :شاخص‌هایی مانند درصد آماده‌به‌کاری، تعداد خرابی اضطراری، میانگین زمان بین دو خرابی، میانگین زمان تعمیر، هزینه تعمیر به‌ازای کیلومتر یا ساعت کارکرد، میزان مصرف سوخت و درصد تحقق برنامه سرویس باید به‌صورت ماهانه پایش شوند .این شاخص‌ها می‌توانند مبنای ارزیابی عملکرد واحد تعمیر و نگهداری و تصمیم‌گیری مدیران قرار گیرند.

۸. توانمندسازی نیروی انسانی :اجرای موفق مدیریت چرخه‌عمر ناوگان، علاوه بر سامانه و داده، به آموزش مدیران، کارشناسان فنی، تعمیرکاران، انبارداران و بهره‌برداران نیاز دارد .آموزش باید بر ثبت دقیق داده‌ها، تحلیل خرابی، اصول نگهداری پیشگیرانه، مدیریت ریسک، مدیریت قطعات یدکی و استفاده از نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری متمرکز باشد.

منابع

ده‌حقی، ح.، و گنجی زهرایی، ه .*(1401)* .مدیریت دارایی‌های فیزیکی در حمل‌ونقل جاده‌ای .وزارت راه و شهرسازی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
صدقی، م .*(1401)* .طراحی مدل تعالی مدیریت دارایی بر حسب استاندارد .*ISO 55000* مهندسی نگهداری و مدیریت منابع،*(1)6* ، .*187–205*
طهماسبی، م .*(1402)* .توسعه مدیریت بهینه نگهداری ماشین‌آلات در حمل‌ونقل خدمات شهری شهرداری ایلام .هشتمین کنفرانس بین‌المللی مطالعات مدیریت، اقتصاد و حسابداری صنعت‌محور.
گنجی زهرایی,هادی . (۱۳۹۹). مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران .جاده.*80-69 ,(103) ,28* ,
گنجی,هادی . (۱۳۹۸). مدیریت ریسک در مدیریت دارایی فیزیکی راه در ایران .*(e99585)* .جاده.*()e99585* .
منصوری، ع .*(1399)* .بهبود عملکرد ماشین‌آلات و تجهیزات با پیاده‌سازی سیستم نگهداری و تعمیرات فراگیر در شهرداری ایلام .ششمین کنفرانس بین‌المللی علوم مدیریت و حسابداری
Abu-Samra, S., Ahmed, M., & Amador, L. (2020). Asset management framework for integrated municipal infrastructure. Journal of Infrastructure Systems, 26(4), 04020039.
Abu-Samra, S., Ahmed, M., Hammad, A., & Zayed, T. (2018). Multiobjective framework for managing municipal integrated infrastructure. Journal of Construction Engineering and Management, 144(1), 04017091.
de Sá-Riechi, J. L., Mácian, V., Tormos, B., & Avila, C. (2017). Optimal fleet replacement: A case study on a Spanish urban transport fleet. Journal of the Operational Research Society, 68(8), 886–894.
Frangopol, D. M., & Liu, M. (2007). Maintenance and management of civil infrastructure based on condition, safety, optimization, and life-cycle cost. Structure and Infrastructure Engineering, 3(1), 29–41.
Gavrikova, E., Volkova, I., & Burda, Y. (2020). Strategic aspects of asset management: An overview of current research. Sustainability, 12(15), 5955.

Gransberg, D. D., & O'Connor, E. P. (2015). Major equipment life-cycle cost analysis. Minnesota Department of Transportation.
Halfawy, M. R. (2008). Integration of municipal infrastructure asset management processes: Challenges and solutions. Journal of Computing in Civil Engineering, 22(3), 216–229.
International Organization for Standardization. (2016). ISO 14224:2016: Petroleum, petrochemical and natural gas industries—Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment. ISO.
International Organization for Standardization. (2017). ISO 15686-5:2017: Buildings and constructed assets—Service life planning—Part 5: Life-cycle costing. ISO.
International Organization for Standardization. (2018). ISO 31000:2018: Risk management—Guidelines. ISO.
International Organization for Standardization. (2024a). ISO 55000:2024: Asset management—Vocabulary, overview and principles. ISO.
International Organization for Standardization. (2024b). ISO 55001:2024: Asset management—Asset management system—Requirements. ISO.
Shahata, K., & Zayed, T. (2016). Integrated risk-assessment framework for municipal infrastructure. Journal of Construction Engineering and Management, 142(1), 04015052.
Zonta, T., da Costa, C. A., da Rosa Righi, R., de Lima, M. J., da Trindade, E. S., & Li, G. P. (2020). Predictive maintenance in the Industry 4.0: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, 150, 106889.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

حذف تداخل باند فرکانسی X با ساختار فرکانس‌گزین ساده و المان‌های پرکاربرد

رضا تقی‌فام (نویسنده مسئول)[۱]، مریم بشیری[۲]

[۱]گروه برنامه ریزی، شهرداری میاندوآب، میاندوآب، ایران taghifam.r@gmail.com

[۲] استاد گروه برق، واحد میاندوآب، دانشگاه آزاد اسلامی، میاندوآب، ایران m.bashiri0441@yahoo.com

چکیده

یک صفحه فرکانس‌گزین جدید *(FSS)* تک‌لایه با ساختاری ساده بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ۱/۶ میلیمتر برای کاربردهای فیلترینگ تک بانده طراحی شده است. ابعاد سلول واحد این طرح ارائه شده۱۰×۱۰ میلیمترمربع بوده که شامل تنها یک حلقه دایروی در رویه بالایی و یک المان حلقوی دایره‌ای دیگر با المان هشت‌ضلعی و دو شاخه مستطیلی عمود بر هم در وسط سلول بر روی نمای پایینی سلول قرار گرفته است. جنس المان‌ها، از نوع هادی کامل می‌باشد. پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ٦/٤١ تا ١٦/٥١گیگاهرتز بوده که دقیقا باند *X* و قسمتی از باند *Ku* را پوشش می‌دهد. پاسخ فرکانسی پایداری به ازای زوایای مختلف تابش در هر دو پلاریزاسیون *TE* و *TM* بدست آمده که این امر عملکرد دقیق این ساختار را تصدیق می‌کند. کوچکتر بودن ابعاد این ساختار نسبت به طرح های پیشنهادی قبلی، سادگی المان‌های هادی و تطبیق باند کاری با باند فرکانسی پرکاربرد از مزیت‌های *FSS* ارائه شده می‌باشد.

واژه‌هاي كليدي

صفحه فرکانس‌گزین، المان حلقوی، فیلترینگ، سلول واحد پایه.

۱. مقدمه

بحث امروزه مسأله حفاظت دستگاه‌های الکترونیکی در برابر تشعشع امواج الکترومغناطیسی و همچنین تداخل این امواج به عنوان یکی از موضوعات مهم چالش در این زمینه مطرح شده است. تداخل این امواج علاوه بر آثار مخرب و زیانبار بر دستگاه‌ها و تجهیزات الکترونیکی، سلامتی بشر را نیز تهدید می‌کند. برای این منظور محققان رشته مخابرات به دنبال راهکارهایی مناسب برای کاهش و یا به حداقل رساندن آثار مخرب تداخل امواج الکترومغناطیسی برآمده‌اند. طراحی و ساخت فیلترها به عنوان یکی از راهکارهای اولیه برای کاهش و یا رفع اثرات تداخل این امواج ارائه شده است. این ساختارها با وجود مزیت‌ها و عملکرد نسبتا مناسب در برابر تداخل امواج معایبی نیز در ساخت این نوع فیلترها ملاحظه شده که به حجیم‌تر بودن ساختار، عملکرد غیر قابل‌انعطاف و قیمت ساخت بالا می‌توان اشاره نمود.

صفحات فرکانس‌گزین که در این تحقیق به طراحی یک نمونه ساده آن پرداخته شده، آرایه‌ای از المان‌های هم‌شکل و هم‌اندازه که در کنار هم بصورت پریودیک قرار گرفته و از خود خاصیت فیلتری نشان می‌دهند[۸]. المان‌های هم‌شکل و هم‌اندازه که این صفحات را تشکیل می‌دهند سلول واحد نامیده می‌شود. المان‌ها در *FSS* به چهار دسته، المان‌های دسته اول به شکل *N* قطبی‌ها[۹]، المان‌های دسته دوم به شکل حلقوی[۹]، المان‌های دسته سوم از نوع مسطح[۱۰] و المان‌های دسته چهارم که ترکیبی از المان‌های دسته اول و دوم و سوم می‌باشند تقسیم‌بندی شده‌اند. مطالعه منابع و مراجع گذشته نشان می‌دهد که المان‌های دسته دوم یعنی المان‌های حلقوی بیشتر مورد توجه محققان قرار گرفته و اغلب در طراحی صفحات فرکانس‌گزین به کار گرفته شده است. در این مقاله در طراحی سلول واحد پایه این نوع المان کارایی بالایی داشته به کار برده شده‌است. صفحات فرکانس‌گزین (*FSS*) همچنین به سه حالت ساختار فرکانس‌گزین تک‌لایه *[۱-۳]* و چندلایه *[٤-٥]* و صفحات با تغییرپذیری ساختار *[٦-٧]* طبقه‌بندی شده‌اند. سادگی ساختار صفحات تک‌لایه و پایین بودن هزینه ساخت و کارائی مناسب آنها، چند عملکردی بودن و انعطاف‌پذیری صفحات با قابلیت تغییرپذیری ساختار از جمله ویژگی‌های منحصربفردی هستند که این صفحات را می‌تواند جایگزین مناسبی برای فیلترها نماید.

کاربردهای متنوعی برای این صفحات فرکانس‌گزین ارائه شده است. کاربردهای حفاظت الکترومغناطیسی [٦]، پلاریزها[۹-۱۰]، جاذب‌ها [۱۲,۱۱] ، رادوم‌ها [۱۳-۱٤] ، افزایش بهره آنتن‌ها [۱٥-۱٦] ، کاهش سطح مقطع راداری [۱۷-۱۸] و آنتن‌هایی با قابلیت چرخش بیم *[۱۹]* نمونه‌هایی از کاربردهای این ساختارها می‌باشند.

اهداف اصلی در این مقاله به صورت زیر خلاصه می‌شود:

ارائه یک ساختار فرکانس‌گزین جدید تک لایه

طراحی ساختار پایه با المان‌های مناسب و ساده برای رسیدن به عملکرد مطلوب و تطبیق دقیق باند کاری بدست آمده با باندهای پرکاربرد فرکانسی

سادگی و کوچکتر بودن ابعاد المان‌های سلول واحد ارائه شده نسبت به ساختارهای ارائه شده قبلی


همانطور که از اهداف ذکر شده ملاحظه می‌شود، در ارائه این سلول پایه جدید تمام فاکتورهای فنی و اقتصادی، امکانات ساخت و تست و هزینه آنها مورد توجه قرار گرفته است. سلول واحد پیشنهادی بصورت تک‌لایه بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ۱/٦ میلیمتر با ضریب دی‌الکتریک ٤/٤ و تانژانت تلفاتی ۰/۰۲ قرار گرفته است. ابعاد سلول واحد ۱۰×۱۰ میلیمترمربع می‌باشد. بر روی رویه بالایی تنها یک حلقه دایروی و یک المان حلقوی دایره‌ای دیگر با المان هشت‌ضلعی و دو شاخه مستطیلی عمود بر هم در وسط سلول بر روی نمای پایینی سلول قرار گرفته است. جنس المان‌ها، از نوع هادی کامل می‌باشد. پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ٦/٤١ تا ١٦/٥١گیگاهرتز بوده که دقیقا باند *X* و قسمتی از باند *Ku* را پوشش می‌دهد. پاسخ فرکانسی پایداری به ازای زوایای مختلف تابش در دو پلاریزاسیون *TE* و *TM* حاصل شده است. مباحث زیر به عنوان اهداف اصلی تحقیق در

[۹] N Poles
[۹] Loop Type
[۱] Plate Type

دنباله مقاله ارائه شده است. در بخش دوم به تحلیل کلی و عملکرد سلول واحد پیشنهادی پرداخته شده است. در قسمت سوم توزیع جریان سطحی در فرکانس‌های مختلف رزونانسی و بررسی نقش المان‌ها در این رزونانس‌ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم شامل تحلیل پارامتریک برای بررسی ابعاد المان‌های موردنظر طرح پیشنهادی می‌باشد. در بخش پنجم برای اثبات عملکرد دقیق و مؤثر طرح ارائه شده آنالیز حساسیت تحت زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TE* و *TM* انجام شده است. نهایتا در قسمت ششم جمع‌بندی و نتیجه گیری از تحلیل و مطالعات انجام شده، به عمل آمده است.

۲. تحلیل و طراحی سلول واحد پایه

شکل ۱ نمای سلول ارائه شده را نشان می‌دهد، همانطور که ملاحظه می‌شود ابعاد سلول واحد ۱۰×۱۰ میلیمترمربع می‌باشد که بر روی زیرلایه *FR4* به ضخامت ۱/٦ میلیمتر با ثابت دی‌الکتریک ٤/٤ و تانژانت تلفات ۰/۰۲ چاپ شده است. یک حلقه دایروی در رویه بالایی و یک المان حلقوی دایره‌ای دیگر با المان هشت‌ضلعی و دو شاخه مستطیلی عمود بر هم در وسط سلول بر روی نمای پایینی سلول قرار گرفته است. جنس المان‌ها، از نوع هادی کامل می‌باشد. پهنای باند فرکانس کاری این ساختار از ٦/٤١ تا ١٦/٥١گیگاهرتز بوده که دقیقا باند *X* و قسمتی از باند *Ku* را پوشش می‌دهد.



شکل۱. طرح سلول واحد پایه ارائه شده.

بطور دقیق در شکل ۱ اندازه این المان‌ها مشخص شده است. برای بررسی رفتار فرکانسی این صفحه فرکانس‌گزین طراحی این ساختار بصورت گام به گام انجام شده است.

در گام ۱ تنها یک حلقه دایروی در یک رویه سلول قرار گرفته است. در گام۲ المان حلقوی دیگری با همان پهنا به رویه بالایی اضافه شده است. نهایتا در گام آخر المان هشت‌ضلعی با دو شاخه عمود بر هم به روی زیرین اضافه شده است.

این ساختارها با نرم افزار شبیه سازی فرکانس بالا *(HFSS)*[4] تحلیل شده است. سادگی اندازه‌گیری و کار با پارامترهای *S* باعث شده تا آنها به عنوان ابزار تحلیلی مناسب در سازه‌های فرکانس بالا مورد استفاده قرار بگیرد. بدون اتصال کوتاه و اتصال باز نمودن مدارات می‌توان پارامترهای *S* را به سادگی اندازه‌گیری کرد در صورتی که برای اندازه‌گیری سایر پارامترها در فرکانس‌های بالاتر نیاز به اتصال کوتاه و مدار باز می‌باشد. با این روش فرآیند


[4] High Frequency Structure Simulation

اندازه‌گیری پارامترهای S تا حد زیادی ساده‌تر شده به دلیل آنکه ایجاد اتصال کوتاه و مدار باز در فرکانس‌های بالا مشکل می‌باشد. پارامترهای S در قالب ماتریس پراکندگی، شامل چهار مؤلفه اصلی $S11$, $S12$, $S21$, $S22$ خواهد بود. پارامترهای S هر یک بیانگر ارتباط بین امواج انتقال یافته و منعکس شده یک شبکه دو پورتی در یک خط انتقال می‌باشند. $S11$ قسمتی از موج تابشی است که پس از برخورد به صفحه، منعکس شده و به پورت ورودی برمی‌گردد. $S21$ بخشی از سیگنال ورودی است که پس از تابش به صفحه از آن عبور کرده و به پورت خروجی می‌رسد. اگر از پورت ۲ سیگنالی عبور داده شود همین مراحل برای آن تکرار شده، در اینصورت $S22$ سیگنال برگشتی و $S21$ سیگنال عبوری خواهد بود. پارامترهای S رفتار فرکانسی این صفحات را نشان می‌دهد. در منحنی $S21$ ، فرکانس‌هایی که زیر خط ۱۰ دسی بل هستند جزو فرکانس‌های باند قطع و بقیه فرکانس‌ها جزو باند عبور می‌باشند. نتایج در شکل۳ نشان می‌دهد با افزودن المان‌های دیگر به رویه زیرین پهنای باند فرکانسی وسیعی از ٦/٤١ تا ١٦/٥١ گیگاهرتز بدست آمده است که بطور کامل باند کاری X پوشش داده می‌شود.

۳. تحلیل توزیع جریان سطحی

توزیع جریان سطحی برای تحلیل دقیق‌تر عملکرد این ساختار FSS، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. در شکل۳، نمودار توزیع جریان سطحی در فرکانس‌های رزونانس ٦/٦١، ١٣/٦١ گیگاهرتز نشان داده شده است، در میله رنگی رنگ قرمز و رنگ آبی تیره به ترتیب نمایانگر توزیع جریان قوی و ضعیف‌تر بر روی سلول واحد FSS می‌باشند، از نمودارهای شکل۲ ملاحظه می‌شود که در فرکانس ٦/٦١ گیگاهرتز شارش بیشتر جریان بر روی المان‌های رویه بالایی و پایینی می‌باشد. در فرکانس ١٣/٦١ گیگاهرتز بخشی از المان‌های نمای پایین و بالا تشعشع یافته است. همانطور که در مراحل طراحی سلول واحد ملاحظه شد حلقه‌های دایره‌ای رویه بالایی و پایینی و المان هست‌ضلعی رویه پایینی عامل تحریک این رزونانس‌ها می‌باشند.

[78]




شکل۲. نمودارهای توزیع جریان در دو فرکانس رزونانسی.

۴. تحلیل پارامتریک سلول واحد

برای بررسی نقش ابعاد المان‌ها در پاسخ فرکانسی، تحلیل پارامتریک این ساختار مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. طول شاخه‌های مستطیلی رویه زیرین از جمله پارامترهای مهمی بوده که در اندازه‌گیری پاسخ فرکانسی سلول واحد پایه نقش دارند. همانطور که در شکل۳ مشاهده می‌شود X طول شاخه های مستطیلی که مقدار آن برابر ۲ میلیمتر می‌باشد. برای سه مقدار مختلف X آنالیز انجام شده است. همانطور که از نتایج شکل ۳

ملاحظه می‌شود برای مقادیر X به ازای ٤ میلیمتر باند فرکانسی از ٦/٣١ تا ١٠/٠١ گیگاهرتز و X برابر ٦ میلیمتر باند کاری از ٦/٣١ تا ٨/٨١ گیگاهرتز به‌دست آمده است.




شکل۳. منحنی های *S21* برای سه مقدار مختلف *X*.


همانطور که از منحنی‌ها ملاحظه می‌شود با افزایش طول شاخه‌ها پهنای باند فرکانسی کاهش یافته است.

5. بررسی پایداری پاسخ فرکانسی در برابر تغییرات زاویه تابش و پلاریزاسیون

تحلیل حساسیت برای تحقیق و بررسی عملکرد فیلترینگ و پاسخ فرکانسی پایدار در برابر تغییرات زوایای تابش و پلاریزاسیون به دلیل آنکه امواج مختلفی با زوایای تابش و پلاریزاسیون‌های متفاوت به یک صفحه فرکانس‌گزین تابیده می‌شوند انجام می‌پذیرد. در این قسمت عملکرد این ساختار ارائه شده برای زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TM* و *TE* مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است، از شکل٤ و ٥ ملاحظه می‌شود که پاسخ پایداری به ازای زوایای تابش مختلف در دو پلاریزاسیون *TE* , *TM* بدست آمده است. زوایای تابش از ٠ تا ٤٥ درجه با استپ ١٥ تحلیل شده است، برای زوایای ٠ تا ١٥ درجه هیچ تغییری در فرکانس‌های رزونانس مشاهده نشده است و باند فرکانسی قطع نیز تحت تأثیر قرار نگرفته، ثابت و پایدار مانده است. هر چند برای زوایای ٣٠ و ٤٥ درجه تغییرات ناچیزی در فرکانس رزونانس ١٣/٦١ گیگاهرتز ایجاد شده ولی پهنای باند کاری تقریبا ثابت و پایدار مانده است. با مشاهده پاسخ فرکانسی این ساختار، عملکرد دقیق و قابل قبول طرح ارائه شده را می‌توان تصدیق نمود.



شکل۴. منحنی های *S21* برای زوایای مختلف تابش پلاریزاسیون *TE*.



شکل۵. منحنی های *S21* برای زوایای مختلف تابش پلاریزاسیون *TM*.

٦. نتیجه‌گیری

یک طرح شامل تنها یک حلقه دایروی در رویه بالایی و یک المان حلقوی دایره‌ای دیگر با المان هشت‌ضلعی و دو شاخه مستطیلی عمود بر هم در وسط سلول بر روی نمای پایینی سلول قرار گرفته است، ابعاد ساختار پیشنهادی در مقایسه با سایر طرح‌های ارائه شده قبلی کوچکتر بوده و پهنای باند قابل قبولی با این ساختار بدست آمده است. رنج فرکانس کاری این ساختار از ٦/٤١ تا ١٦/٥١گیگاهرتز بوده که دقیقا باند *X* و قسمتی از باند *Ku* را پوشش می‌دهد. یک صفحه فرکانس‌گزین تک‌لایه با ساختار بسیار ساده و جدید با قیمت ساخت پایین در این مقاله ارائه شده است. *FSS* طراحی شده شامل یک زیرلایه *FR4* به ضخامت ١/٦ میلیمتر با عناصر هادی در دو طرف زیرلایه می‌باشد. پاسخ فرکانسی این صفحه ارائه شده در برابر تغییرات زوایای تابش برای هر دو پلاریزاسیون *TM, TE* پایدار می‌باشد. طرح جدید دارای باند کاری وسیع و کاربردی و نیز از لحاظ اندازه کوچکتر و ساده‌تر از طرح‌های مشابه ساخته شده قبلی بوده که برای کاربردهای فیلترینگ در سیستم‌های مخابراتی انتخاب خوب و مطلوبی خواهد بود.

منابع

Ferreira, D., Fernandes, T. R., Cuiñas, I., & Caldeirinha, R. F. (2016). Dual-band single-layer quarter ring frequency selective surface for Wi-Fi applications. IET Microwaves, Antennas & Propagation, 10(4), 435–441.

Bashiri, M., Ghobadi, C., Nourinia, J., & Majidzadeh, M. (2018). An explicit single-layer frequency selective surface design with wide stop band frequency response. International Journal of Microwave and Wireless Technologies, 10(7), 819–825.

Bashiri, M., Ghobadi, C., Nourinia, J., & Majidzadeh, M. (2017). WiMAX, WLAN, and X-Band Filtering Mechanism:Simple-Structured Triple-Band Frequency Selective Surface. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 16, 3245–3248.

Ebrahimi, A., Shen, Z., Withayachumnankul, W., Al-Sarawi, S. F., & Abbott, D. (2016). Varactor-Tunable Second-Order Bandpass Frequency-Selective Surface With Embedded Bias Network. *IEEE Transactions on* Antennas and Propagation, 64(5), 1672–1680.

Xu, G., Hum, S. V., & Eleftheriades, G. V. (2018). A Technique for Designing Multilayer Multistopband Frequency Selective Surfaces. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 66(2), 780–789.

Majidzadeh, M., Ghobadi, C., & Nourinia, J. (2016). Novel single layer reconfigurable frequency selective surface with UWB and multi-band modes of operation. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 70(2), 151–161.

Ebrahimi, A., Shen, Z., Withayachumnankul, W., Al-Sarawi, S. F., & Abbott, D. (2016). Varactor-Tunable Second-Order Bandpass Frequency-Selective Surface With Embedded Bias Network. IEEE Transactions on Antennas and Propagation, 64(5), 1672–1680.

Munk BA (2000) Frequency Selective Surfaces–Theory and Design. New York: Wiley.

Zhu X-Ch, Hong W, Wu K, Tang H-J, Hao Zh-Ch, Chen J-X, Zhou H-X, Zhou H. Design of a bandwidth-enhanced polarization rotating frequency selective surface. IEEE Trans Antennas Propag 2014;62(February(2)):940–4.

Winkler SA, Hong W, Bozzi M, Wu K. Polarization rotating frequency selective surface based on substrate integratedwaveguide technology. IEEETrans Antennas Propag 2010;58(April (4)):1202–1.

Soheilifar MR, Sadeghzadeh RA. Design, fabrication and characterization of stacked layers planar broadband material absorber at microwave frequency. Int J Electron Commun (AEÜ) 2015;69(January):126–32.

Usman, O. (2025). Analysing the nexus between clean energy expansion, natural resource extraction, and load capacity factor in China. Environment, Development and Sustainability, 27(6), 12583-12604.

Javid, M.J., (2010). Modeling supply chain management, 2nd International Conference on Management. City, Country, 14-20.
Edalati A, Sarabandi K. Wideband, wide angle, polarization independent RCS reduction using nonabsorptive miniaturized-element frequency selective surfaces. IEEE Trans Antennas Propag 2014;62(February (2)):747–54.

Han, L., Cheng, G., Han, G., Ma, R., & Zhang, W. (2019). Electronically Beam-Steering Antenna With Active Frequency-Selective Surface. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters, 18(1), 108–112.

Wang, M., Xiang, Z., Li, Y., Xu, B., & Yang, L. (2024). A Quad-Band Highly Selective Frequency Selective Surface with Ultra-Wideband Rejection. Micromachines, 15(1), 126.

Aziz, R. S., Koziel, S., Leifsson, L., & Szczepanski, S. (2023). Novel versatile topologies and design optimization of wide-bandstop frequency selective surfaces for X-band, Ku-band and millimeter-wave applications. Scientific Reports, 13(1), 1952

بررسی استراتژی‌های بهینه‌سازی برای مدولاسیون تغییر فاز با چند درجه آزادی به منظور بکارگیری در مبدل‌های پل فعال دوگانه

نگار شیخی فرد[۱]، سید ابراهیم افجه ای[۲]

[۱] دانشگاه شهید بهشتی، تهران *negar.sheikhifard@gmail.com*
[۲] دانشگاه شهید بهشتی، تهران *e.afjei@gmail.com*

چکیده

مدولاسیون شیفت فاز سه‌گانه ، مبدل‌های *DC-DC* پل فعال دوگانه را به سه درجه آزادی مستقل مجهز می‌کند، که امکان کنترل همزمان جریان توان، تنش دستگاه و شرایط سوئیچینگ نرم را فراهم می‌سازد. بهره‌برداری از این انعطاف‌پذیری، نیازمند توسعه زمان‌بندی‌های چرخه وظیفه است که با دقت طراحی شده‌اند. این زمان‌بندی‌ها باید به صورت مشترک تلفات هدایت و ترانسفورماتور را به حداقل برسانند، محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر را گسترش دهند و پوشش‌های ورودی/خروجی وسیع را تطبیق دهند. این مقاله یک بررسی واحد از راهبردهای بهینه‌سازی چرخه وظیفه با سه درجه آزادی را ارائه می‌دهد. یک طبقه‌بندی سیستماتیک پیشنهاد شده است که راه‌حل‌های تحلیلی آفلاین و مبتنی بر جدول جستجو را از روش‌های تطبیقی آنلاین مبتنی بر برنامه‌ریزی ریاضی، فراابتکاری و چارچوب‌های هوش مصنوعی جدا می‌کند. تکنیک‌ها در برابر چهار شاخص کلیدی عملکرد - جریان *RMS* و پیک، بازده، پوشش سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان توان راکتیو گردشی - معیارگیری می‌شوند تا مصالحه‌هه بین تنش جریان، تلفات سوئیچینگ و پیچیدگی کنترل آشکار شود. موارد مطالعاتی گزارش شده نشان می‌دهند که طرح‌های تحلیلی بخش‌بندی‌شده، جریان *RMS* بدترین حالت را کاهش می‌دهند، در حالی که کنترل‌کننده‌های یادگیری تقویتی، سوئیچینگ ولتاژ صفر تمام‌محدوده را حفظ کرده و به بهبود بازده در زمان واقعی نسبت به جداول جستجوی ایستا دست می‌یابند. روندهای نوظهور بر کنترل‌کننده‌های ترکیبی تحلیلی–هوش مصنوعی، جایگزین‌های عصبی مبتنی بر فیزیک و دوقلوهای دیجیتال شتاب‌داده‌شده توسط *FPGA* تأکید می‌کنند که تأخیر بهینه‌سازی زیر ۱۰۰ میکروثانیه را نوید می‌دهند. چالش‌های باز، مانند اهداف الکتروترمال کل‌نگر و آموزش داده–کارآمد، در قالب یک نقشه راه برای تحقیقات آینده مطرح شده‌اند.


واژه‌هاي كليدي

مبدل‌های پل فعال دوگانه، مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی، بهینه‌سازی چرخه وظیفه، به حداقل رساندن تلفات هدایت، سوئیچینگ ولتاژ صفر.

۱. مقدمه

استقرار سریع شارژرهای سریع خودروهای الکتریکی و زیرساخت خودرو به شبکه، الزامات سخت‌گیرانه‌تری را بر سخت‌افزار تحمیل می‌کند. در نتیجه، سیستم‌ها باید بازده بالا، چگالی توان افزایش‌یافته، و پاسخ گذرا سریع را ارائه دهند [۱]، [۲]. مقالات بررسی اخیر به طور مداوم مبدل‌های *DC-DC*دوطرفه ایزوله‌شده، به ویژه پل فعال دوگانه را به عنوان توانمندسازهای کلیدی برای برآورده کردن این مشخصات شناسایی می‌کنند [۱]، [۳]. دستیابی به عملکرد بهینه مبدل پل فعال دوگانه نیازمند یک توازن ظریف است: بهینه‌سازی تحلیلی بازده حالت ماندگار را به حد نهایی خود می‌رساند، در حالی که کنترل فیدبک دینامیک سریع را حفظ می‌کند [٤]-[٦].


مبدل *DC-DC* تک‌فاز مبدل پل فعال دوگانه ، که در دهه ۱۹۹۰ معرفی شد [۷]، [۸]، به بازده بالا و چگالی توان در کاربردهای تبدیل توان *DC-DC* دست می‌یابد. توپولوژی مبدل پل فعال دوگانه در شکل ۱ به تصویر کشیده شده است. قابلیت ارائه انتقال توان دوطرفه، ایزولاسیون گالوانیک و مدولار بودن، مبدل مبدل پل فعال دوگانه در بخش‌هایی مانند شارژ خودرو برقی، سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و ذخیره‌سازی انرژی ضروری است [۹]-[۱۱]. ظرفیت آن برای مدیریت محدوده‌های ولتاژ ورودی وسیع با چگالی توان بالا، نقش آن را در کاربردهایی مانند سیستم‌های خودرو به شبکه بیشتر تثبیت کرده است [۱۲]، [۱۳].



شکل ۱ - توپولوژی و ساختار کنترلی مبدل *DC–DC* پل فعال دوگانه تک‌فاز


سطوح ولتاژ ورودی و خروجی گزارش شده در [۹]، [۱۰]، [۱۲]-[۴۹] ارائه شده و در شکل ۲ نیز به تصویر کشیده شده است، که نیاز به محدودیت‌های عملیاتی مناسبی که مبدل‌های پل فعال دوگانه باید در کاربردهای واقعی تحمل کنند، را برجسته می‌کند. سیستم‌های شارژ سریع

خودرو برقی معمولی نیازمند ولتاژهای خروجی ۲۰۰-۱۰۰۰ ولت هستند [۵۰]، [۵۱]؛ کادرهای قرمز پوشش‌های عملیاتی منتشر شده را نشان می‌دهند. چنین عملکردهای وسیع‌الزامانه‌ای گواهی بر تقاضاهای متنوع کاربردهای مختلف بوده و نیاز به طرح‌بندی‌های مبدل کارآمد و مقاوم را برجسته می‌کند.



شکل ۲ - محدوده‌های ولتاژ ورودی و خروجی گزارش‌شده. جعبه‌های قرمز رنگ، مربوط به شرایط کاری گزارش‌شده در منابع علمی هستند. فلش آبی، محدوده معمول مورد نیاز برای سیستم‌های شارژ سریع را برجسته می‌کند.

مدولاسیون شیفت فاز یک روش کنترل پرکاربرد برای مبدل‌های پل فعال دوگانه است، شامل شیفت فاز تک، شیفت فاز با دو درجه آزادی و شیفت فاز با سه درجه آزاد [۵۲]-[۵٤]. در میان این‌ها، مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی که در شکل ۳ با درجه آزادی گسترده خود نشان داده شده است، انعطاف‌پذیری کنترل برتری را ارائه می‌دهد و انتقال توان کارآمد، کاهش تنش جریان و محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر گسترده را امکان‌پذیر می‌سازد [۱۴]، [۳۵]، [۴۳]. برخلاف شیفت فاز تک و شیفت فاز با دو درجه آزادی که محدوده‌های عملیاتی نسبتاً محدودی دارند، شیفت فاز با سه درجه آزادی تنظیم شیفت فاز را بین سمت‌های اولیه و ثانویه تسهیل می‌کند و عملکرد را به طور قابل توجهی بهبود می‌بخشد [۱۳]، [۴۲]. مطالعات اخیر نشان می‌دهند که ادغام شیفت فاز با سه درجه آزادی با کنترل پیش‌بین مدل عملکرد دینامیکی را بیشتر بهبود بخشیده و تنش جریان را کاهش می‌دهد [۳۵]، [۵۵].



شکل ۳- شکل‌های موج کلیدزنی، مدولاسیون تغییر فاز با سه درجه آزادی را با تغییر فاز φ و چرخه‌های وظیفه D_1 و D_2 نشان می‌دهند.

دستیابی به حداکثر بازده در مبدل‌های پل فعال دوگانه به شدت به بهینه‌سازی پارامترهای سیستم وابسته است [۵۶]، که در آن چرخه وظیفه نقشی محوری ایفا می‌کند. بهینه‌سازی چرخه وظیفه، تلفات هدایت، ترانسفورماتور و سوئیچینگ را به حداقل رسانده و در عین حال محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر را گسترش می‌دهد [۹]، [۱۴]، [۴۳]. با این حال، بهینه‌سازی عملکرد مستلزم رسیدگی به دینامیک غیرخطی سیستم و توازن مصالحه‌ها بین بازده، پیچیدگی کنترل، و هزینه است [۱۰]، [۵۷]، [۵۸]. به عنوان مثال، به حداقل رساندن تلفات هدایت می‌تواند تنش جریان را افزایش دهد و گسترش محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر ممکن است به تلفات مغناطیسی بالاتر منجر شود [۱۳]، [۴۲]. این چالش‌ها را می‌توان با استفاده از تکنیک‌های مدل‌سازی پیشرفته و رویکردهای محاسباتی مانند هوش مصنوعی و یادگیری ماشین کاهش داد [۱۳]، [۵۹]-[۶۱].

در طول دهه گذشته، تلاش‌های قابل توجهی برای رسیدگی به چالش‌های فنی بهبود بازده از طریق بهینه‌سازی چرخه وظیفه در مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی صورت گرفته است [۱۴]، [۲۰]، [۲۳]، [۲۸]، [۳۲]، [۴۰]، [۴۳]، [۶۲]. با این حال، یک بررسی جامع از راهبردهای بهینه‌سازی موجود همچنان مفقود است، که این امر مانع از شناسایی مناسب‌ترین روش‌ها برای کاربردهای مختلف می‌شود. این مقاله در پی پر کردن این شکاف است؛ با ارائه یک بررسی عمیق از تکنیک‌های بهینه‌سازی چرخه وظیفه برای مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی در مبدل‌های پل فعال دوگانه تمرکز به طور انحصاری بر بهبود بازده است و پیشرفت‌های اخیر در روش‌های بهینه‌سازی را با جزئیات شرح می‌دهد. همچنین یک مقایسه کامل از تکنیک‌های موجود ارائه شده است تا راهنمایی عملی در انتخاب مناسب‌ترین راهبرد برای سناریوهای کاربردی گوناگون ارائه شود. هدف اصلی این مقاله، بررسی تکنیک‌های مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی است که به چالش‌های زیر رسیدگی می‌کنند:

۱) به حداقل رساندن تلفات هدایت در حالت ماندگار برای بهبود بازده؛ ۲) به حداکثر رساندن و گسترش سوئیچینگ ولتاژ صفر در محدوده‌های ولتاژ ورودی و خروجی وسیع؛ ۳) به حداقل رساندن تلفات ترانسفورماتور برای ارتقاء عملکرد حرارتی و کاهش تلفات؛ ۴) بررسی روش‌های بهینه‌سازی تطبیقی آنلاین مبتنی بر هوش مصنوعی که عملکرد بهتری نسبت به راه‌حل‌های کلاسیک دارند.

پس از بحثهای مقدماتی سایر قسمت‌های مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است: بخش دوم به معرفی فرمول‌بندی مسئله و تعریف تابع هدف برای بهینه‌سازی مدولاسیون با سه درجه آزادی می‌پردازد. بخش سوم یک مرور ادبیات جامع از تکنیک‌های بهینه‌سازی موجود از جمله روش‌های آفلاین و آنلاین ارائه می‌دهد. بخش چهارم یک تحلیل مقایسه‌ای از این رویکردها را ارائه کرده و معیارهای عملکرد، ملاحظات سوئیچینگ ولتاژ صفر و مصالحه‌های آن‌ها را برجسته می‌سازد. بخش پنجم روندهای نوظهور و مسیرهای آینده، مانند روش‌های بهینه‌سازی ترکیبی، رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی، دوقلوهای دیجیتال و راه‌حل‌های سخت‌افزاری پیشرفته را مورد بحث قرار می‌دهد. در نهایت، بخش ششم با جمع‌بندی یافته‌های کلیدی و پیشنهاد زمینه‌هایی برای تحقیقات بیشتر، مقاله را به پایان می‌رساند.

۲. فرمول‌بندی مسئله و اهداف بهینه‌سازی

طراحی بهینه مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی برای مبدل‌های *DC-DC* پل فعال دوگانه شامل ایجاد توازن بین اهداف عملکردی متعدد و گاهی اوقات متضاد است [۶۳]. پارامترهای مدولاسیون مبدل، یعنی سه شیفت فاز مستقل، باید تنظیم شوند تا به یک مصالحه مطلوب بین بازده، تنش جریان، توان راکتیو و شرایط سوئیچینگ ولتاژ صفر دست یابند. از آنجایی که شرایط عملیاتی در پروفایل‌های بار، ولتاژهای ورودی و خروجی و دامنه‌های فرکانس تغییر می‌کند، یک تابع هدف که با دقت فرمول‌بندی شده باشد، برای هدایت رویکردهای بهینه‌سازی سیستماتیک ضروری است.

الف. مبانی تحلیلی انتقال توان شیفت فاز سه‌گانه

قابلیت انتقال توان مبدل پل فعال دوگانه یک معیار کلیدی در تعیین راهبرد مدولاسیون است. این قابلیت به سطوح ولتاژ، فرکانس سوئیچینگ، پارامترهای ترانسفورماتور و شیفت فاز بین پل‌ها بستگی دارد. عبارت مربوط به انتقال توان نامی را می‌توان به صورت زیر نوشت [٦٤]، [٦٥]:

فرمول ۱

$$P_{rated} = \frac{nV_1V_2}{8f_sL}$$

که در آن n نسبت دور ترانسفورماتور، V_1 و V_2 ولتاژهای سمت اولیه و ثانویه، f_s فرکانس سوئیچینگ و L اندوکتانس نشتی ترانسفورماتور است.

جریان *RMS* عبوری از اجزای مبدل نیز برای تعیین تلفات هدایت و عملکرد حرارتی کلی حیاتی است و به صورت زیر تعریف می‌شود:

فرمول ۲

$$I_{RMS} = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i(t)^2 dt}$$

که در آن $i(t)$ شکل موج جریان لحظه‌ای در طول دوره سوئیچینگ T است.

به حداقل رساندن I_{RMS} باعث کاهش تلفات هدایت و افزایش قابلیت اطمینان مبدل از طریق کاهش تنش حرارتی بر روی نیمه‌هادی‌ها و اجزای مغناطیسی می‌شود [٦٦]، [٦٧]

ب. شاخص‌های عملکرد کلیدی برای بهینه‌سازی

هدف اصلی در فرمول‌بندی تابع هدف، تعریف معیارهای عملکردی است که کیفیت عملکرد مبدل را به تصویر بکشند. این معیارها اغلب شامل موارد زیر هستند:

• به حداقل رساندن تنش جریان (جریان‌های *RMS* و پیک): تنش جریان، که با هر دو جریان *RMS* و پیک مشخص می‌شود، به طور قابل توجهی بر تلفات هدایت، مدیریت حرارتی، و قابلیت اطمینان قطعات تأثیر می‌گذارد [۲۱]، [۴۲]، [۴۳]، [٤٥]، [٦٨]

• به حداکثر رساندن بازده: به حداقل رساندن تلفات هدایت، که از طریق شکل‌دهی راهبردی شکل موج جریان حاصل می‌شود، می‌تواند به طور قابل توجهی بازده را افزایش دهد، به ویژه تحت یک محدوده بار گسترده [۳۷]، [٦٨]، [٦٩]

• گسترش محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر: شرایط سوئیچینگ ولتاژ صفر باعث کاهش تلفات سوئیچینگ، ارتقاء قابلیت اطمینان مبدل و کاهش تداخل الکترومغناطیسی می‌شود [۲۲]، [۳۹]، [٤٩].

• به حداقل رساندن توان راکتیو: به حداقل رساندن توان راکتیو منجر به کیفیت توان بهتر، کاهش جریان *RMS* و در نهایت بهبود بازده کلی مبدل می‌شود [۱۳]، [۲۵]، [٤٣]، [۷۰].

ج. اجزای تلفات و بهینه‌سازی آن‌ها

تلفات توان در مبدل‌های پل فعال دوگانه به طور قابل توجهی بر بازده کلی تأثیر می‌گذارد، به ویژه در کاربردهای پرتوان و فرکانس بالا. این تلفات را می‌توان به دو منبع اصلی طبقه‌بندی کرد: نیمه‌هادی‌ها و اجزای مغناطیسی. همانطور که در شکل ۴ نشان داده شده است، هر دسته دارای ویژگی‌ها و اهداف بهینه‌سازی خاص خود است.

۱ .تلفات نیمه‌هادی:

• تلفات سوئیچینگ: در طول گذار دستگاه‌های نیمه‌هادی بین حالت‌های روشن و خاموش به وجود می‌آیند. تکنیک‌های سوئیچینگ ولتاژ صفر به طور گسترده‌ای برای کاهش تلفات سوئیچینگ به کار گرفته می‌شوند [۲۲]، [۳۹]، [٤٩].

• تلفات هدایت: به دلیل جریان یافتن از مسیرهای مقاومتی دستگاه‌های نیمه‌هادی رخ می‌دهند. به حداقل رساندن جریان *RMS* برای کاهش تلفات هدایت حیاتی است [٢٤]، [٢٦].

۲ .تلفات اجزای مغناطیسی:

• تلفات مسی : ناشی از گرمایش مقاومتی در سیم‌پیچ‌های ترانسفورماتور است، که با اثر پوستی و اثر مجاورتی تشدید می‌شود. تکنیک‌هایی مانند استفاده از سیم لیتز به کاهش این تلفات کمک می‌کنند [۱۰]، [۱۲].

• تلفات هسته : ناشی از پسماند مغناطیسی و جریان‌های گردابی در هسته ترانسفورماتور است، که به ویژه در فرکانس‌های بالا قابل توجه هستند. مواد پیشرفته‌ای مانند آلیاژهای نانوبلوری کاهش تلفات را ارائه می‌دهند [۱۳]، [۱۸].

خلاصه سهم تلفات و اهداف: با هدف‌گیری ویژگی‌های خاص هر جزء تلفات توان، تکنیک‌های بهینه‌سازی می‌توانند به بهبود کل‌نگر در عملکرد مبدل پل فعال دوگانه دست یابند. چارچوب‌های مبتنی بر هوش مصنوعی که مدل‌سازی تلفات را در توابع هدف خود ادغام می‌کنند، موفقیت چشمگیری در به حداقل رساندن کل تلفات در شرایط متغیر نشان داده‌اند [۱۸]، [۲۳]. ادبیات علمی به طور فزاینده‌ای از رویکردهای یکپارچه که به طور همزمان به چندین منبع تلفات می‌پردازند، حمایت می‌کند، که مبدل‌های پل فعال دوگانه را قادر می‌سازد به بازده بالاتر، مقیاس‌پذیری بهتر و قابلیت اطمینان ارتقایافته دست یابند.



شکل٤- طبقه‌بندی اجزای تلفات توان در مبدل‌های پل فعال دوگانه

د. فرمول‌بندی تابع هدف چندهدفه

از آنجایی که هر معیار (جریان*RMS*، جریان پیک، بازده، محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر و توان راکتیو) دارای اهمیت متمایزی است، اغلب یک چارچوب بهینه‌سازی چندهدفه اتخاذ می‌شود [۷۱]، [۷۲]. تابع هدف را می‌توان به صورت مجموع وزنی یا از طریق کاوش جبهه پارتو بهینه ساختاربندی کرد، که به طراحان اجازه می‌دهد تا مصالحه‌ها را به طور کارآمد هدایت کنند[۷۳].

تکنیک‌های محاسباتی پیشرفته و مبتنی بر هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای برای مدیریت پیچیدگی بهینه‌سازی چندهسته‌ای ادغام می‌شوند [۱۸]، [۲۳]. روش‌های تطبیقی، شامل شبکه عصبی و یادگیری تقویتی، تنظیم پویا پارامترهای تابع هدف را بر اساس داده‌های تاریخی و شرایط بلادرنگ تسهیل می‌کنند [۱۸]، [۲۳].

ه. محدودیت‌ها و ملاحظات عملی

هنگام فرمول‌بندی تابع هدف و انتخاب راهبرد بهینه‌سازی، چندین محدودیت عملی باید در نظر گرفته شود:

- درجه‌بندی قطعات برای جریان، ولتاژ و دما، محدودیت‌های سختی را بر زوایای مدولاسیون مجاز تحمیل می‌کنند.
- باندهای مرده و اقدامات گذرا بر عملکرد تأثیر می‌گذارند و نیازمند راهبردهای جبران‌سازی برای حفظ بازده و قابلیت اطمینان هستند [۳٦]، [۷٤].
- پیچیدگی محاسبات بلادرنگ نیازمند راه‌حل‌های قابل مدیریت است؛ اغلب از تکنیک‌های آفلاین، جداول جستجو و رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده می‌شود [۲۳]، [۳۱]، [۳۷]، [٤۲]، [٦۸]
- مقاومت در برابر تغییرات پارامترها، مانند انحرافات در اندوکتانس نشتی، باید تضمین شود [۲۰]، [۷٥]، [۷٦]

و. خلاصه فرمول‌بندی تابع هدف

تابع هدف برای بهینه‌سازی مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی در مبدل‌های پل فعال دوگانه ذاتاً چندبعدی است [۷۷] و به دنبال به حداقل رساندن جریان‌های *RMS* و پیک، به حداکثر رساندن بازده، گسترش محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر و کاهش توان راکتیو است. محققان و مهندسان می‌توانند با انتخاب دقیق معیارهای عملکرد و به کارگیری تکنیک‌های بهینه‌سازی پیشرفته، شیفت‌های فاز مبدل را تنظیم کنند تا به اهداف سخت‌گیرانه بازده و قابلیت اطمینان تحت شرایط عملیاتی گوناگون دست یابند.

این فرمول‌بندی چندهسته‌ای، همراه با پیشرفت‌های مداوم در مدل‌سازی، شبیه‌سازی، و هوش مصنوعی، مسیری را برای طراحی مبدل های پل فعال دوگانه با بازده بالا، انعطاف‌پذیر و مقاوم فراهم می‌کند که قادر به برآورده کردن تقاضاهای در حال تکامل کاربردهای توان مدرن هستند.

۳. مرور ادبیات تکنیک‌های بهینه‌سازی

پیگیری راهبردهای مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی بهینه برای مبدل‌های پل فعال دوگانه منجر به تنوع غنی از رویکردها شده است. به طور کلی، این تکنیک‌ها در دو دسته قرار می‌گیرند: روش‌های آفلاین، که بر راه‌حل‌های از پیش محاسبه‌شده متکی هستند [۷۸]-[۸۰]، و روش‌های آنلاین، که به صورت پویا و در زمان واقعی با شرایط عملیاتی متغیر سازگار می‌شوند [۸۱]-[۸۳]. مرور پیشینه نشان‌دهنده یک چشم‌انداز در حال تحول است، که کارهای اولیه بر انتخاب پارامترهای تحلیلی و جداول جستجو تمرکز داشتند و به دنبال آن رویکردهای تطبیقی و داده‌محور بیشتری، از جمله روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و ابتکاری، آمدند.



شکل ۵ طبقه‌بندی تکنیک‌های بهینه‌سازی مدولاسیون با سه درجه آزادی

الف. تکنیک‌های بهینه‌سازی آفلاین

روش‌های آفلاین تنظیمات بهینه با سه درجه آزادی را قبل از شروع عملیات مبدل و با استفاده از شرایط بار و ولتاژهای ورودی/خروجی معلوم یا تخمینی تعیین می‌کنند. این رویکردها بر استخراج راه‌حل‌های فرم بسته، ساخت جداول جستجو، یا اعمال تحلیل حوزه فرکانس برای درک کامل تلفات هدایت و فعل و انفعالات هارمونیکی تأکید دارند.

۱) راه‌حل‌های تحلیلی و مطالعات پارامتری

رویکردهای تحلیلی اغلب با مدل‌سازی تلفات هدایت، تنش جریان*RMS* و شرایط سوئیچینگ ولتاژ صفر برای تعیین زوایای بهینه با سه درجه آزادی شروع می‌کنند. یک رویه طراحی سیستماتیک که از مدولاسیون با سه درجه آزادی استفاده می‌کند، برای به حداقل رساندن جریان *RMS* بدترین حالت و تضمین سوئیچینگ نرم در سراسر یک محدوده عملیاتی گسترده نشان داده شده است [۶۸]. یک الگوریتم کاملاً نرمال‌سازی شده برای پیاده‌سازی راهبرد بهینه با سه درجه آزادی معرفی شد که امکان ارزیابی بلادرنگ را با عبارات ساده فراهم کرده و حداقل تلفات هدایت و عملیات سوئیچینگ ولتاژ صفر تضمین شده را در کل محدوده عملیاتی تضمین می‌کند [۲۰]. یک مدل تحلیلی تکه‌ای دیگر، که جزء جریان *RMS* کمک‌کننده به تلفات را به حداقل می‌رساند، با ادغام شرایط سوئیچینگ نرم در چارچوب بهینه‌سازی، بازده بهبودیافته‌ای را در یک محدوده عملیاتی گسترده نشان داد [۳۸].

شکل۵ – طبقه‌بندی تکنیک‌های بهینه‌سازی مدولاسیون *TPS*، به روش‌های آفلاین و آنلاین دسته‌بندی شده؛ که خود به رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی، اکتشافی و ریاضی تقسیم می‌شود.

یک روش تحلیلی بخش‌بندی‌شده مبتنی بر کنترل شیفت فاز با سه درجه آزادی، به حداقل رساندن تنش جریان را در سراسر محدوده عملیاتی تضمین کرد [۴۴]، در حالی که یک راهبرد کنترل جریان بهینه کلی را با مدولاسیون با سه درجه آزادی ترکیب کرد تا تلفات هدایت را تقریباً به حداقل برساند و بازده را هم در بارهای سنگین و هم در بارهای سبک بهبود بخشد [۲۹]. تکنیک‌های حوزه فرکانس امکان شناسایی هارمونیک‌های غالب و بهینه‌سازی پارامترهای مبدل را فراهم کردند [۳۰]، و راهبردهای تنظیم پارامترها برای کاهش تلفات هدایت و ارتقاء بازده مورد بررسی قرار گرفتند [۲۱]، [۲٤]، [٤٥].

۲) جداول جستجو و منحنی‌های از پیش محاسبه‌شده

جداول جستجو تولید شده از شبیه‌سازی‌های جامع یا فرمول‌بندی‌های تحلیلی، امکان بازیابی فوری زوایای بهینه با سه درجه آزادی را فراهم می‌کنند. یک الگوریتم با سه درجه آزادی با پیچیدگی پایین معرفی شده است که از راه‌حل‌های تقریباً بهینه تعیین شده به صورت آفلاین استفاده می‌کند تا تنظیمات پارامتر بلادرنگ را با حداقل بار محاسباتی ممکن سازد [۳۷]. به طور مشابه، منحنی‌های از پیش محاسبه‌شده که از مطالعات پارامتری استخراج شده‌اند، به انتخاب سریع تنظیمات با سه درجه آزادی تحت شرایط بار متغیر کمک می‌کنند. اگرچه این روش‌ها ساده و سریع هستند، اما ناتوانی آن‌ها در سازگاری با حالت‌های در حال تحول سیستم یا سناریوهای عملیاتی پیش‌بینی نشده می‌تواند اثربخشی آن‌ها را در محیط‌های پویا محدود کند.

ب. تکنیک‌های بهینه‌سازی آنلاین (تطبیقی)

با پیچیده‌تر شدن الزامات عملیاتی، از جمله تغییرات بار، نوسانات ولتاژ باس*DC* و تقاضاهای محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر گسترده‌تر، روش‌های بهینه‌سازی آنلاین اهمیت یافته‌اند. این تکنیک‌ها به طور مداوم زوایای مدولاسیون با سه درجه آزادی را در طول زمان اجرا به‌روزرسانی می‌کنند و از داده‌های بلادرنگ و چارچوب‌های بهینه‌سازی پیشرفته بهره می‌برند.

۱) روش‌های ریاضی و کنترل مبتنی بر مدل

چارچوب‌های بهینه‌سازی ریاضی، روش‌های سیستماتیکی را برای ادغام محدودیت‌ها و اهداف در مدولاسیون با سه درجه آزادی فراهم می‌کنند. یک روش لاگرانژ تقویت‌شده برای به حداقل رساندن توان راکتیو در عین حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر در سراسر نوسانات گسترده ولتاژ و بار استفاده شده است [۱۷]. به طور مشابه، روش ضرب‌کننده لاگرانژ ترکیب شده با بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک در یک مدولاسیون با سه درجه آزادی بهینه شامل طرح زمان مرده به کار رفته است تا حداقل تنش جریان را به دست آورد و عملیات سوئیچینگ نرم را با مدل‌سازی دقیق توان انتقالی تحت اثرات زمان مرده تضمین کند [۴۱]، [۸۴]. این راه‌حل‌های از نظر ریاضی دقیق می‌توانند نتایج بسیار بهینه‌ای را ارائه دهند، مشروط بر اینکه پیچیدگی محاسباتی و امکان‌پذیری بلادرنگ به طور مؤثری مدیریت شوند.

۲) روش‌های ابتکاری

الگوریتم‌های بهینه‌سازی ابتکاری، مانند بهینه‌سازی ازدحام ذرات و الگوریتم ژنتیک، برای انتخاب پارامترهای مدولاسیون با سه درجه آزادی بهینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند [۳۱]، [۸۵]. ادغام شبکه عصبی با ازدحام ذرات و سیستم‌های استنتاج فازی، امکان توسعه راهبردهای مدولاسیون با گرایش به بازده را فراهم کرده است که با شرایط متغیر سازگار می‌شوند، بدون تکیه بر جداول جستجوی ایستا [۳۱]. یک مدولاسیون با سه درجه آزادی بهینه شامل طرح زمان مرده پیشنهاد شده است که از یک الگوریتم ژنتیک در ترکیب با یک روش ضرب‌کننده لاگرانژ برای به حداقل رساندن تنش جریان و تضمین عملیات سوئیچینگ نرم استفاده می‌کند [۴۱]. این روش‌ها به طور کارآمد توابع هدف چندحالتی و پیچیده را هدایت می‌کنند و

هنگامی که با رویکردهای مدل‌سازی هارمونیک ادغام می‌شوند، می‌توانند به کاهش جریان *RMS* و بهبود مدیریت توان راکتیو کمک کنند [۴۸]. یک راهبرد مدولاسیون ترکیبی متکی بر عملیات متقارن و نامتقارن، جریان *RMS* را به حداقل رسانده، محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر را گسترش داده و به بازده بالا در یک دامنه عملیاتی گسترده دست یافته است [۸۶]. روش‌های یادگیری تقویتی ترکیب شده با شبکه عصبی ، طرح‌های حداقل تنش جریان را تولید کردند که برای کنترل بلادرنگ آنلاین مناسب هستند و بهبود بازده را نسبت به روش‌های مرسوم ارائه می‌دهند [۲۸]. الگوریتم کاروش-کوهن-تاکر در چارچوب مدولاسیون با سه درجه آزادی برای به حداقل رساندن تنش جریان در عین تضمین سوئیچینگ ولتاژ صفر تمام سوئیچ‌ها تحت سناریوهای مختلف بار و ولتاژ به کار گرفته شده است [۱۵]. این رویکردها مسیرهای مقاوم و انعطاف‌پذیری را برای بهینه‌سازی مدولاسیون با سه درجه آزادی فراهم می‌کنند، که سریع‌تر از روش‌های تحلیلی تکراری تطبیق می‌یابند و محدودیت‌های چندهسته‌ای را مدیریت می‌کنند [۳۱]، [٤٨]، [٨٥]

۳) روش‌های کنترل-تحلیلی ترکیبی

Nie Hou و همکارانش [۸۷] نشان دادند که ترکیب بهینه‌سازی تحلیلی شیفت فاز با کنترل توان مستقیم، هم بازده حالت ماندگار و هم عملکرد دینامیکی را امکان‌پذیر می‌سازد. اعتبارسنجی آزمایشگاهی، ۲۵ تا ۳۰ درصد کاهش تنش جریان را در مقایسه با رویکردهای مرسوم شیفت فاز تک نشان داد، در حالی که پاسخ گذرا را زیر ۱۰۰ میلی‌ثانیه حفظ کرد.

۴) تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی

رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی با ارائه قابلیت انطباق‌پذیری بلادرنگ که روش‌های تحلیلی سنتی یا مبتنی بر جدول جستجو قادر به رقابت با آن نیستند، بهینه‌سازی مبدل‌های پل فعال دوگانه را دگرگون می‌کنند. پیشرفت‌های اخیر حول سه جریان مکمل همگرا شده‌اند، مدل‌سازی جایگزین داده‌محور، بهینه‌سازی با کمک هوش مصنوعی و کنترل سیاست یادگیری تقویتی عمیق بدون مدل.

یک نمای کلی از این سه جریان مبتنی بر هوش مصنوعی و راه‌حل‌های ترکیبی پیشنهادی در ادبیات به این صورت ارائه می‌شود. سه الگوی اصلی عبارتند از: (الف) مدل‌های تحلیلی مبتنی بر دانش، (ب) یادگیرنده‌های صرفاً داده‌محور و (ج) شبکه‌های آگاه از فیزیک. راه‌حل‌های ترکیبی پیشنهادی در ادبیات نیز بصورت زیر خلاصه می‌شود:

مدل‌سازی با افزوده باقیمانده: که شبیه‌سازی و داده‌های اندازه‌گیری شده را برای به حداقل رساندن خطای باقیمانده جهت کنترل بهینه ادغام می‌کند [۸۸].

D^2EA کم‌داده : یک مدل جایگزین تقویت گرادیان فوق‌العاده که با بهینه‌سازی *PSO-SAVL* ترکیب شده است تا تنظیم سریع پوشش عملیاتی را امکان‌پذیر سازد [۸۹].

DM-ZVS/AI-HEPS: مدل‌های دوگانه تقویت گرادیان فوق‌العاده که تلفات و حاشیه سوئیچینگ ولتاژ صفر را پیش‌بینی می‌کنند تا بهینه‌سازی پوشش عملیاتی در حین کار را انجام دهند [۹۰].

الف: مدل‌سازی جایگزین داده‌محور

یادگیرنده‌های ناآگاه از فیزیک، مانند پرسپترون‌های چندلایه، حافظه کوتاه‌مدت بلندمدت، شبکه کانولوشن زمانی و تکنیک‌های آنسامبل مانند تقویت گرادیان فوق‌العاده، اکنون جایگزین استخراجات هارمونیکی یا تکه‌ای زمان‌بر می‌شوند. رویکردهای تقویتی با داده‌های متوسط و مقاومت ذاتی در برابر داده‌های پرت، به دقت بالایی دست می‌یابند [۸۹]، [۹۱]. مدل‌های باقیمانده ترکیبی، مجموعه‌داده‌های شبیه‌سازی شده و تجربی را ادغام می‌کنند تا شکاف بین شبیه‌سازی و سخت‌افزار را بدون نیاز به اندازه‌گیری‌های جامع پر کنند [۸۸]. شبکه‌های عصبی آگاه از فیزیک، محدودیت‌های مدار را به تابع تلفات تزریق می‌کنند و پیش‌بینی تنش جریان و سوئیچینگ ولتاژ صفر با داده کم را امکان‌پذیر می‌سازند [١٦].

ب: بهینه‌سازی با کمک هوش مصنوعی در فضاهای با درجه آزادی بالا

همانطور که آزادی کنترل به پنج یا بیشتر متغیر گسترش می‌یابد مانند فرکانس متغیر، چند پله، یا توپولوژی‌های ورودی سری-خروجی موازی، جستجوهای فراگیر غیرقابل انجام می‌شوند. جداول جستجوی شبکه عصبی مصنوعی با حافظه فشرده، الزامات ذخیره‌سازی را تقریباً ۱۰۰ برابر کاهش می‌دهند، در حالی که خطای پیش‌بینی تلفات پایین را حفظ می‌کنند [۶۲]، [۹۲]. جستجوهای ازدحام تقویت‌شده با آنسامبل با ارزیابی‌های به طور قابل توجهی کمتری به راه‌حل‌های بهینه تقریباً سراسری همگرا می‌شوند [۸۸]، [۹۰]، و جایگزین‌های یادگیری انتقالی با حداقل داده‌های اضافی، به رتبه‌بندی‌های مختلف مبدل و مغناطیس‌ها تعمیم می‌یابند [۹۳]

ج: کنترل یادگیری تقویتی عمیق بدون مدل

یادگیری Q اولیه با انتخاب ضمنی حالت‌های بهینه مدولاسیون با سه درجه آزادی بدون نیاز به مدل‌های صریح، به بهبود بازده در بار سبک دست یافت [۳۲]. الگوریتم‌های بازیگر-منتقد، مانند گرادیان سیاست قطعی عمیق و گرادیان سیاست قطعی عمیق با تأخیر دوگانه، این قابلیت را به متغیرهای چرخه وظیفه و فاز پیوسته گسترش می‌دهند، در حالی که محدودیت‌های سوئیچینگ ولتاژ صفر سوئیچینگ جریان صفر را نیز در خود جای می‌دهند [۱۸]، [۲۶]، [۳۳]. یک سیاست یادگیری تقویتی عمیق پنج-درجه آزادی، فرکانس، چرخه وظیفه و سه شیفت فاز را یکپارچه کرده و به سوئیچینگ ولتاژ صفر تمام‌محدوده در یک چرخه آموزشی واحد دست می‌یابد [۹۴]. برای سیستم‌های تولید توزیع شده، یک عامل یادگیری تقویتی عمیق به بازده تقریباً بهینه در سراسر محدوده عملیاتی دست می‌یابد [۲۶]، در حالی که یک طرح یادگیری تقویتی دیگر به طور سیستماتیک تمام حالت‌های کاری مدولاسیون با سه درجه آزادی را فهرست می‌کند و نیاز به انتخاب حالت دستی را حذف می‌کند [۳۲]. عملکرد حداقل توان راکتیو تحت مدولاسیون با سه درجه آزادی، با سوئیچینگ ولتاژ صفر تضمین‌شده، نیز با استفاده از چارچوب یادگیری تقویتی عمیق نشان داده شد [۳۳]

د: چارچوب‌های ترکیبی و توابع کمکی

آبشاری کردن کاوش یادگیری تقویتی، فشرده‌سازی شبکه عصبی مصنوعی و تنظیم دقیق مبتنی بر فازی یا ازدحام ذرات، کنترل آنلاین با حافظه کارآمد را امکان‌پذیر می‌سازد [۲۸]، [۳۱]. تشخیص مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشن، به طور مؤثری خطاهای سوئیچ باز را تحت شرایط اندازه‌گیری پر سر و صدا بومی‌سازی می‌کند [۹۵]، در حالی که برآوردگرهای شبکه عصبی بهینه‌سازی شده با الگوریتم ژنتیک، پارامترهای پارازیتی را بدون نیاز به اندازه‌گیری مستقیم اصلاح می‌کنند [۹۶]. برای مبدل‌های پل فعال دوگانه فرکانس بالا با سوییچ‌های قدرت مبتنی بر گالیم نیترید، تنظیم اندوکتانس تقسیم‌شده با هدایت الگوریتم ژنتیک، عملکرد سوئیچینگ ولتاژ صفر را به محدوده مگاهرتز گسترش می‌دهد [۹۷]. شبکه‌های عصبی بازگشتی آگاه از فیزیک در معماری، محدودیت‌های کیرشهف را در سلول‌های شبکه جاسازی می‌کنند و پیش‌بینی عملکرد قابل تفسیر و داده کارآمد را امکان‌پذیر می‌سازند[۱۶].

ج. خلاصه رویکردها

روش‌های آفلاین، از جمله راه‌حل‌های تحلیلی و جداول جستجو، سادگی را ارائه می‌دهند که آن‌ها را به نقاط شروع مناسبی برای شرایط عملیاتی پایدار تبدیل می‌کند. با این حال، انعطاف‌ناپذیری آن‌ها تحت شرایط متغیر، علاقه به رویکردهای تطبیقی و آنلاین را برانگیخته است. تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، همانطور که توسط [۲۳]، [۱۸]، و [۳۱] نشان داده شده است، سازگاری بالاتری از خود نشان می‌دهند و در حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر در عین به حداقل رساندن تلفات هدایت و توان راکتیو، نویدبخش بوده‌اند. روش‌های بهینه‌سازی ابتکاری و ریاضی تنوع بیشتری به فضای راه‌حل اضافه می‌کنند و امکان کنترل انعطاف‌پذیر و دقیق را فراهم می‌سازند[۹۸].

به طور کلی، ادبیات بر روندی به سمت راهبردهای بهینه‌سازی انطباقی و هوشمندتر همگرا می‌شود که می‌توانند پیچیدگی و تغییرپذیری سیستم‌های الکترونیک قدرت مدرن را مدیریت کنند. این چارچوب‌های بهینه‌سازی، در ترکیب با طراحی‌های پیشرفته ترانسفورماتور، کاهش تلفات هدایت و مدیریت دقیق توان راکتیو، مسیری را برای مبدل‌های پل فعال دوگانه هم کارآمدتر و هم مقاوم‌تر در طیف وسیعی از کاربردها هموار می‌کنند.

٤. تحلیل مقایسه‌ای رویکردها

طیف گسترده‌ای از رویکردها، از راه‌حل‌های تحلیلی تا روش‌های تطبیقی مبتنی بر هوش مصنوعی، مصالحه‌های گوناگونی را ارائه دادند. برخی از راه‌حل‌های تقریباً بهینه بر شرایط تمام سوئیچینگ ولتاژ صفر و حداقل تلفات هدایت از طریق عبارات تحلیلی ساده متمرکز بودند که می‌توانستند در زمان واقعی پیاده‌سازی شوند [۲۰]، [۲۹]. راهبردهای تحلیلی بخش‌بندی‌شده، حداقل تنش جریان را در سراسر محدوده عملیاتی هدف قرار دادند [۴۴]. راهبردهای مدولاسیون ترکیبی، بازده و قابلیت‌های سوئیچینگ ولتاژ صفر را تحت حالت‌های متقارن و نامتقارن بهبود بخشیدند [۸۶] و مدل‌های تحلیلی تکه‌ای شرایط سوئیچینگ نرم را برای حفظ بازده بالا در شرایط گسترده ادغام کردند[۳۸].

رویکردهای مبتنی بر یادگیری تقویتی از داده‌های تاریخی و بلادرنگ استفاده کردند و بازده بهبودیافته، حداقل تنش جریان و انتخاب حالت عملیاتی ساده‌تر را نشان دادند [۲۶]، [۲۸]، [۳۲]، [۳۳]. مدل‌های هوش مصنوعی آگاه از فیزیک، راه‌حل‌های دقیق و کم‌داده‌ای را ارائه دادند که برای تطبیق سریع مناسب هستند [۱۶]. در همین حال، کنترل‌های شیفت فاز سه‌گانه مشارکتی، جریان‌های بازگشتی را حذف کرده و ویژگی‌های جریان را بهبود بخشیدند و عملیات سوئیچینگ نرم کامل را ارائه دادند [٤٠].

به طور خلاصه، برخی از روش‌ها با افزایش پیچیدگی به بهینگی و انطباق‌پذیری دست یافتند، در حالی که برخی دیگر پیاده‌سازی ساده‌تری ارائه دادند اما به شرایط عملیاتی محدودتری محصور بودند. ادغام بینش‌های تحلیلی، رویکردهای مدولاسیون ترکیبی و چارچوب‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نشان‌دهنده یک تغییر به سمت راه‌حل‌هایی است که می‌توانند محدودیت‌های چندهسته‌ای پیچیده را در زمان واقعی مدیریت کنند و حداقل تنش جریان، محدوده‌های گسترده سوئیچینگ ولتاژ صفر و بازده بهبودیافته را تضمین کنند.

الف. معیارهای عملکرد و معیارهای ارزیابی

ارزیابی عملکرد اغلب با تحلیل تلفات هدایت و سوئیچینگ آغاز می‌شود، زیرا این‌ها تعیین‌کننده‌های اصلی بازده کلی هستند [۴۲]، [۴۳]، [۶۸]. نشان داده شده است که کاهش جریان‌های *RMS* از طریق مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی، تلفات هدایت را کاهش می‌دهد و به طور مستقیم بازده و قابلیت اطمینان را بهبود می‌بخشد [۴۲]، [۴۳]، [۶۸]. بازده تقریباً بهینه را می‌توان با تنظیمات مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی نسبتاً ساده، به ویژه در بارهای سبک، به دست آورد [۳۷]. اعتبارسنجی تجربی مدولاسیون مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی، اثربخشی آن را در کاهش جریان‌های *RMS* ترانسفورماتور و بهینه‌سازی عملکرد مبدل تحت شرایط عملیاتی مختلف نشان می‌دهد [۶۲]. روش‌های تحلیل حوزه فرکانس و راهبردهای تنظیم زوایای مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی برای به حداقل رساندن تلفات هدایت، اهمیت آن را در ارزیابی عملکرد بیشتر تأیید می‌کنند [۲۱]، [۲۴]، [۳۰]، [٤٥].

به حداقل رساندن توان راکتیو بعد دیگری به معیارهای عملکرد اضافه می‌کند، زیرا این توان، گردش جریان را افزایش می‌دهد و بازده را کاهش می‌دهد، با وجود اینکه به انتقال توان اکتیو کمک نمی‌کند [۱۳]، [۲۵]، [۴۳]. مطالعات تأکید می‌کنند که یک راه‌حل بهینه مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی باید تلفات هدایت و جریان‌های راکتیو را متوازن کند و تضمین نماید که افزایش بازده به بهای جریان توان راکتیو بیش از حد به دست نیاید [۱۳]، [۲۵]، [٤٣].

ب. محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر به عنوان یک معیار معیارگذاری

دستیابی و حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر برای کاهش تلفات سوئیچینگ، تداخل الکترومغناطیسی، و تنش دستگاه حیاتی است [۳۹]، [۴۹]. گسترش محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر دامنه عملیاتی کارآمد مبدل را وسیع‌تر کرده و گذار روان حالت‌ها و عملکرد پایدار را تضمین می‌کند [۳۹]، [۴۹]. نشان داده شده است که مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی بخش‌بندی‌شده، شیفت‌های فاز را به صورت تطبیقی تنظیم می‌کند تا شرایط سوئیچینگ ولتاژ صفر را تحت پروفایل‌های بار و ولتاژ متغیر حفظ کند [۲۲]. در حالی که گسترش سوئیچینگ ولتاژ صفر اغلب با بهبود بازده همسو است، به عنوان یک معیار مستقل نیز برای ارزیابی اثربخشی رویکردهای مختلف بهینه‌سازی عمل می‌کند [۲۲]، [۳۹]، [۴۹].

ج. پیچیدگی، سرعت همگرایی، و سربارهای پیاده‌سازی

روش‌ها از نظر پیچیدگی محاسباتی و سهولت ادغام در حلقه‌های کنترل بلادرنگ به طور قابل توجهی متفاوت هستند [۱۸]، [۳۱]، [۳۷]، [۶۸]. تکنیک‌های آفلاین، که راه‌حل‌های فرم بسته یا جداول جستجو را فراهم می‌کنند، پیاده‌سازی ساده‌ای دارند اما فاقد انطباق‌پذیری هستند [۳۷]، [۶۸]. در مقابل، روش‌های آنلاین، از جمله طرح‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، در انطباق‌پذیری برتری دارند اما ممکن است بار محاسباتی بالاتری را ایجاد کنند و نیازمند داده‌های آموزشی، سخت‌افزار پیشرفته، یا الگوریتم‌های کنترل پیچیده باشند [۱۸]، [۳۱].

روش‌های ابتکاری و چارچوب‌های بهینه‌سازی ریاضی (مانند[۱۷]) می‌توانند بین پیچیدگی و انطباق‌پذیری تعادل برقرار کنند. با این حال، سرعت همگرایی و مقاومت آن‌ها به تنظیم پارامترها و مدل بستگی دارد. همانطور که توسط [۲۳] نشان داده شده است، راه‌حل‌های مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند از داده‌های تاریخی و بلادرنگ بهره ببرند و به طور پیوسته فرآیند تصمیم‌گیری خود را اصلاح کنند. با این وجود، امکان‌پذیری بلادرنگ آن‌ها به استفاده از الگوریتم‌های سبک‌وزن یا پردازنده‌های پیشرفته وابسته است، به ویژه هنگام پرداختن به مسائل چندهدفه‌ای که بازده، کاهش جریان*RMS*، به حداقل رساندن توان راکتیو و معیارهای سوئیچینگ ولتاژ صفر را ترکیب می‌کنند.

د. مصالحه‌ها بین بازده، سوئیچینگ ولتاژ صفر و توان راکتیو

یکی از چالش‌برانگیزترین جنبه‌های بهینه‌سازی مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی، مدیریت مصالحه‌ها است. راهبردهایی که بر به حداکثر رساندن بازده تمرکز می‌کنند ممکن است ناخواسته محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر را محدود کنند یا توان راکتیو را افزایش دهند، در حالی که رویکردهایی که گسترش سوئیچینگ ولتاژ صفر را اولویت‌بندی می‌کنند، ممکن است تلفات هدایت کمی بالاتر را برای حفظ شرایط سوئیچینگ نرم بپذیرند [۲۲]، [۲۴]، [۲۷]، [۳۹]. متعادل‌سازی این معیارها اغلب نیازمند رویکردهای یکپارچه یا ترکیبی است. ترکیب تکنیک‌های مبتنی بر هوش مصنوعی با بینش‌های تحلیلی، امکان بهینه‌سازی همزمان در چندین محور عملکرد را فراهم می‌کند [۱۸]، [۳۱]. کاهش توان راکتیو می‌تواند مکمل به حداقل رساندن جریان *RMS* باشد، در حالی که حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر، تلفات سوئیچینگ پایین را تضمین می‌کند و یک اثر هم‌افزایی ایجاد می‌نماید که عملکرد کلی را ارتقا می‌دهد [۱۸]، [۳۱].

به طور خلاصه، چشم‌انداز مقایسه‌ای تأکید می‌کند که هیچ راهبرد بهینه‌سازی واحدی به طور جهانی بر تمام معیارها غالب نیست. در عوض، هر رویکرد ترکیبی منحصر به فرد از مزایا و محدودیت‌ها را ارائه می‌دهد. انتخاب به شرایط عملیاتی خاص، محدودیت‌های سخت‌افزاری، ملاحظات هزینه، و معیارهای عملکردی اولویت‌بندی شده کاربرد بستگی دارد. با پیشرفت تحقیقات در مدل‌سازی، یکپارچه‌سازی هوش مصنوعی، و شتاب‌دهی سخت‌افزاری، این حوزه به سمت راه‌حل‌های بهینه‌سازی کل‌نگر، تطبیقی، و کارآمدتر برای مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی در مبدل‌های پل فعال دوگانه حرکت می‌کند.

تکنیک‌های بهینه‌سازی مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی مورد بررسی، طیفی از اهداف عملکردی را هدف قرار می‌دهند.

۵. روندهای نوظهور و مسیرهای آینده

الف. روش‌های بهینه‌سازی ترکیبی

مقالات اخیر از تکنیک‌های بهینه‌سازی استفاده می‌کنند که سطوح جریان کاهش‌یافته را با یک ناحیه سوئیچینگ ولتاژ صفر گسترش‌یافته ترکیب می‌کنند [۲۲]، [۲۷]. راهبردهای مدولاسیون ترکیبی، تعادلی بین سوئیچینگ ولتاژ صفر و تلفات هدایت برقرار می‌کنند. به عنوان مثال، یک راهبرد مدولاسیون ترکیبی در [۴۶] پیشنهاد شده است که هدف آن دستیابی به سوئیچینگ حالت روان بین حالت‌های متقارن و نامتقارن در عین حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر در یک محدوده وسیع عملیاتی است. روندهای نوظهور در سوئیچینگ ولتاژ صفر بر روش‌های ترکیبی مبتنی بر هوش مصنوعی، کنترل‌های تطبیقی بلادرنگ، و طرح‌های کمکی پیشرفته برای گسترش محدوده‌های عملیاتی و کاهش تنش سوئیچینگ تمرکز دارند [۱۴]، [۱۹]، [۲۴]، [۴۷]

ب. پلتفرم‌های سخت‌افزاری پیشرفته برای بهینه‌سازی آنی

پیاده‌سازی‌های سخت‌افزاری پیشرفته مانند راه‌حل‌های مبتنی بر مدار مجتمع قابل برنامه‌ریزی می‌توانند از حلقه‌های کنترل با تأخیر کم پشتیبانی کنند و بهینه‌سازی آنی را امکان‌پذیر سازند. یک راه‌حل مبتنی بر مدار مجتمع قابل برنامه‌ریزی برای بهینه‌سازی چرخه وظیفه بلادرنگ که منجر به کاهش قابل توجه جریان *RMS* سلف و سربار محاسباتی می‌شود، در [۲۴] پیشنهاد شده است. ادغام بهینه‌سازی مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی برای مدولاسیون بلادرنگ مبدل‌های پل فعال سه‌گانه، پتانسیل پیاده‌سازی‌های سخت‌افزاری پیشرفته را برجسته می‌سازد و بهینه‌سازی آنی را امکان‌پذیر می‌کند [۱۰۲]. تحقیقات در مورد نوآوری‌های مواد ترانسفورماتور (آلیاژهای آمورف و نانوبلوری) و سیم‌های لیتز، عملکرد را در فرکانس‌های سوئیچینگ بالا بیشتر ارتقا می‌دهد [۱۰]، [۱۲]، [۱۳].

ج. ادغام پایداری و قابلیت اطمینان در اهداف بهینه‌سازی

یک راهبرد مدولاسیون حلقه بسته برای دستیابی به مصالحه بین عملکرد سوئیچینگ ولتاژ صفر و تلفات توان هدایت پیشنهاد شده است، که کاهش قابل توجهی در جریان‌های *RMS* و پیک نشان می‌دهد [۳۹]. این پیشرفت‌ها به ویژه برای کاربردهایی مانند سیستم‌های انرژی تجدیدپذیر و شارژ خودرو برقی، که در آن‌ها پایداری عملیاتی و بازده حیاتی هستند، مهم است [۱۳]، [۱۴]، [۴۳]. تضمین عملیات قابل اعتماد تحت طیف گسترده‌ای از شرایط، یک اولویت نوظهور است، و تحقیقات آینده بر روش‌های ترکیبی مبتنی بر هوش مصنوعی، کنترل‌های تطبیقی بلادرنگ، و طرح‌های کمکی پیشرفته برای گسترش محدوده‌های عملیاتی و کاهش تنش سوئیچینگ تمرکز خواهد کرد [۱۴]، [۱۸]، [۱۹]

تلاش‌ها برای ادغام روش‌های یادگیری تقویتی عمیق برای بهبود عملکرد دینامیکی و شرایط قابل پیکربندی مجدد نشان داد که سیستم‌های آینده می‌توانند با بازآموزی عامل‌های هوش مصنوعی به سرعت با تغییرات در سخت‌افزار یا سناریوهای عملیاتی سازگار شوند [۳۲]. تضمین اینکه طرح‌های بهینه‌سازی شده در برابر اثرات باند مرده، غیر ایده‌آل بودن‌ها، و شرایط بار در حال تحول مقاوم باشند، یک اولویت کلیدی باقی می‌ماند [۲۰]، [۳۶]. با پیشرفت‌های مستمر در کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی، مدولاسیون ترکیبی، و بهینه‌سازی پارامترها، مسیرهای آینده به سمت سربارهای محاسباتی سبک‌تر، پوشش سوئیچینگ ولتاژ صفر گسترده‌تر، حداقل تنش جریان، و قابلیت‌های پاسخ‌دهی انعطاف‌پذیر در مبدل‌های پل فعال دوگانه اشاره می‌کنند.

د. چالش‌ها و مسائل باز

(الف) مدل‌های تلفات کل‌نگر: بسیاری از عامل‌ها تنها زیرمجموعه‌ای از تلفات را بهینه می‌کنند؛ اهداف الکتروترمال مشترک هنوز نادر هستند [۹۳]. (ب) کارایی داده: اگرچه طرح‌های تقویت‌شده و یادگیری انتقالی نیاز به داده را کاهش می‌دهند، جمع‌آوری مجموعه‌داده‌های آگاه از پارازیت‌ها برای سیستم‌های بالای ۲۰۰ کیلوهرتز هنوز پرهزینه است. (ج) تعمیم‌پذیری در سراسر توپولوژی‌ها: عامل‌های فعلی برای سخت‌افزار خاص آموزش داده می‌شوند؛ فرا-یادگیری یا انطباق بدون شات می‌تواند استقرار بین پلتفرمی را امکان‌پذیر سازد. (د) یکپارچه‌سازی دوقلوی دیجیتال: هم‌شبیه‌سازی

بلادرنگ که حالت‌های اندازه‌گیری شده را به حلقه‌های آموزشی پخش می‌کند، هنوز فراتر از نمونه‌های اولیه آزمایشگاهی نشان داده نشده است [۱۶].

به طور خلاصه، تکنیک‌های هوش مصنوعی، از جایگزین‌های تقویت گرادیان فوق‌العاده تا کنترل‌کننده‌های یادگیری تقویتی عمیق ، تحقیقات مبدل را از بهینه‌سازی تحلیلی بخش‌بندی‌شده به سمت خطوط لوله واحد و داده‌محور قادر به انطباق بلادرنگ تغییر داده‌اند. دستاوردهای کلیدی شامل ذخیره‌سازی حافظه چشمگیر، شتاب محاسباتی و بهینه‌سازی بازده خودمختار تحت پوشش‌های دینامیکی است. کارهای آینده باید این مزایا را به سیستم‌های چند پورت، فرکانس بالا، و گاف انرژی عریض گسترش دهند، در حالی که مقاومت، قابلیت توضیح‌پذیری، و انتقال دامنه را در چارچوب‌های هوش مصنوعی نسل بعدی جای دهند.

۶. نتیجه‌گیری

کلیه این بررسی یک تحلیل جامع از بهینه‌سازی چرخه وظیفه در مبدل‌های پل فعال دوگانه با استفاده از مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی ارائه کرده است. با مقایسه طیف متنوعی از رویکردها، از جمله روش‌های تحلیلی آفلاین، جداول جستجو، راه‌حل‌های تطبیقی مبتنی بر هوش مصنوعی، الگوریتم‌های ابتکاری و کنترل‌های مبتنی بر مدل، اهرم‌های کلیدی برای بهبود عملکرد سیستم شناسایی شده‌اند.

تکنیک‌های مدولاسیون پیشرفته، مانند مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی و رویکردهای ترکیبی، به طور قابل توجهی تلفات هدایت را کاهش می‌دهند، بازده را ارتقا می‌دهند و سوئیچینگ ولتاژ صفر را در محدوده‌های بار و ولتاژ گسترده حفظ می‌کنند [۱۴]، [۴۳]. اهمیت مدل‌سازی تلفات ترانسفورماتور و راهبردهای بهینه سیم‌پیچی تأکید می‌کند که طراحی ترانسفورماتور برای دستیابی به حداکثر بازده در کاربردهای پل فعال دوگانه فرکانس بالا، نقشی جدایی‌ناپذیر دارد [۱۰]، [۱۲]، [۱۳].

راهبردهای سوئیچینگ ولتاژ صفر ، شامل راه‌حل‌های مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی بخش‌بندی‌شده و ترکیبی، اثربخشی خود را در حفظ سوئیچینگ نرم تحت شرایط بار متغیر ثابت کرده‌اند [۲۲]، [۳۹]، [۴۹]. رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی، مانند یادگیری تقویتی و شبکه‌های عصبی، با استفاده از داده‌های تاریخی و آنلاین، قابلیت انطباق‌پذیری بلادرنگ را ارائه می‌دهند [۱۸]، [۲۳]، [۳۱]. این انطباق‌پذیری امکان بهینه‌سازی مستمر پارامترهای چرخه وظیفه و شیفت فاز را فراهم می‌کند، که منجر به بهبود بازده و قابلیت اطمینان بدون انعطاف‌ناپذیری جداول جستجوی از پیش تعریف شده می‌شود.

با این حال، چالش‌ها باقی می‌مانند. سربار محاسباتی روش‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، پیچیدگی پیاده‌سازی سخت‌افزاری، و مصالحه‌ها بین بازده، محدوده سوئیچینگ ولتاژ صفر و تنش جریان، موانع ادامه‌داری را ایجاد می‌کنند [۱۳]، [۱۸]، [۲۳]. ایجاد توازن بین این محدودیت‌ها الهام‌بخش رویکردهای یکپارچه‌ای شده است که نقاط قوت متدولوژی‌های متعدد را با هم ادغام می‌کنند، مانند ترکیب بینش‌های تحلیلی با چارچوب‌های مبتنی بر هوش مصنوعی یا استفاده از تکنیک‌های مدولاسیون ترکیبی برای محدوده‌های سوئیچینگ ولتاژ صفر گسترش‌یافته بدون تحمیل تلفات هدایت بیش از حد [۲۴]، [۴۳]، [۴۷]

نگاه به آینده نشان می‌دهد که رسیدگی به این چالش‌ها شامل مدل‌های هوش مصنوعی سبک‌وزن، مواد نوآورانه ترانسفورماتور، و آزمایش‌های مقاوم‌تر تحت شرایط دنیای واقعی خواهد بود [۱۰]، [۱۳]، [۱۸]. با استفاده از این پیشرفت‌ها، مبدل‌های پل فعال دوگانه آینده بازده بالاتر، مقیاس‌پذیری بهتر، و قابلیت اطمینان بهبودیافته را ارائه خواهند داد. با ادامه تکامل این حوزه، بهینه‌سازی مدولاسیون شیفت فاز با سه درجه آزادی به عنوان سنگ بنای سیستم‌های الکترونیک قدرت مدرن باقی خواهد ماند و راه‌حل‌های تبدیل انرژی کارآمدتر، انطباق‌پذیرتر، و مقرون به صرفه‌تر را ممکن می‌سازد.

مشارکت‌های کلیدی و نکات اصلی:

• یک مقایسه دقیق از تکنیک‌های بهینه‌سازی چرخه وظیفه، شامل رویکردهای تحلیلی آفلاین، مبتنی بر هوش مصنوعی و ترکیبی.

• بینش‌هایی در مورد کاهش تلفات هدایت، حفظ سوئیچینگ ولتاژ صفر و رسیدگی به چالش‌های طراحی ترانسفورماتور.

• ارزیابی متدولوژی‌های مبتنی بر هوش مصنوعی برای انطباق‌پذیری و بهینه‌سازی بلادرنگ.

• شناسایی چالش‌ها، از جمله پیچیدگی محاسباتی و مصالحه‌های پیاده‌سازی.

• مسیرهای آینده بر مدل‌های هوش مصنوعی سبک‌وزن، مواد پیشرفته ترانسفورماتور، و اعتبارسنجی در دنیای واقعی تأکید دارند

منابع

[1] A. Ali, H. H. H. Mousa, M. F. Shaaban, M. A. Azzouz, and A. S. A. Awad, ‘‘A comprehensive review on charging topologies and power electronic converter solutions for electric vehicles,’’ Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 12, no. 3, pp. 675–694, 2024.

[2] N. Keshmiri, G. A. Mudiyanselage, S. Chakkalakkal, K. Kozielski,G. Pietrini, and A. Emadi, ‘‘Design and control methodology of a three-port resonant converter for electric vehicles,’’ IEEE Open Journal of theIndustrial Electronics Society, vol. 3, pp. 650–662, 2022.

[3] J. R. Rodriguez-Rodriguez, N. M. Salgado-Herrera, J. Torres-Jimenez,N. Gonzalez-Cabrera, D. Granados-Lieberman, and M. Valtierra-Rodriguez, ‘‘Small-signal model for dual-active-bridge converter consid-ering total elimination of reactive current,’’ Journal of Modern PowerSystems and Clean Energy, vol. 9, no. 2, pp. 450–458, 2021.

[4] S. Shao, L. Chen, Z. Shan, F. Gao, H. Chen, D. Sha, and T. Dragičević ‘‘,Modeling and advanced control of dual-active-bridge dc–dc converters:A review,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 37, no. 2, pp.1524 , ۱۵۴۷– .۲۰۲۲

[5] J. Zeng, Y. Rao, Z. Lan, D. He, F. Xiao, and B. Liu, ‘‘Multi-objective unified optimal control strategy for dab converters with triple-phase-shift control,’’ Energies, vol. 14, no. 20, p. 6444, Oct. 2021. [Online].Available: http://dx.doi.org/10.3390/en14206444

[6] H. Qin and J. W. Kimball, ‘‘Closed-loop control of dc–dc dual-active-bridge converters driving single-phase inverters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 2, pp. 1006–1017, 2014.

[7] R. W. A. A. De Doncker, D. M. Divan, and M. H. Kheraluwala, ‘‘A three-phase soft-switched high-power-density dc/dc converter for high-power applications,’’ IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 27, no. 1,pp. 63–73, 1991.

[8] R. W. De Doncker, D. M. Divan, and M. H. Kheraluwala, ‘‘A three-phase soft-switched high power density dc/dc converter for high power applications,’’ in Conference Record of the 1988 IEEE Industry Applications Society Annual Meeting. IEEE, 1988, pp. 796–805.

[9] S. Maharana, S. Mukherjee, D. De, A. Dash, and A. Castellazzi, ‘‘Study of dual active bridge with modified modulation techniques for reduced link current peak stress and harmonics losses in magnetics,’’ IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 56, no. 5, pp. 5035–5045, Sep. 2020.

[10] L. Zhou, Y. Gao, H. Ma, and P. T. Krein, ‘‘Wide-load range multiobjective efficiency optimization produces closed-form control solutions for dual active bridge converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 36, no. 8, pp. 8612–8616, Aug. 2021.

[11] G. Rituraj, G. R. C. Mouli, and P. Bauer, ‘‘A comprehensive review on off-grid and hybrid charging systems for electric vehicles,’’ IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 3, pp. 203–222, 2022.

[12] S. Wang, Z. Zheng, C. Li, K. Wang, and Y. Li, ‘‘Time domain analysis of reactive components and optimal modulation for isolated dual active bridge dc/dc converters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 34, no. 8, pp. 7143–7146, Aug. 2019.

[13] D. Chen, J. Deng, M. Li, and Z. Wang, ‘‘Simplified closed-form optimized trajectories control for a dual active bridge converter with zvs implementation over whole domain,’’ IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 37, no. 10, pp. 11 749–11 761, Oct. 2022.
[14] P. Yang, M. Wang, S. Liu, S. Li, X. Chen, and Y. Peng, ‘‘Unilateral asymmetric triple phase shift modulation strategy for dab converter compromising rms current and soft-switching range,’’ IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs, vol. 71, no. 6, pp. 3216–3220, Jun. 2024.
[15] X. Yang, J. Wang, Y. Du, C. Liu, T. Zhang, and J. Zhang, ‘‘Bidirectional zvs operation of all switches for a dab converter over a full range of loads with optimized current stress,’’ IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 60, no. 1, pp. 1183–1195, Jan. 2024.
[16] X. Li, F. Lin, X. Zhang, H. Ma, and F. Blaabjerg, ‘‘Data-light physics-informed modeling for the modulation optimization of a dual-active-bridge converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 39, no. 7,pp. 8770–8785, Jul. 2024.
[17] L. Deng, G. Zhou, Q. Bi, and N. Xu, ‘‘Online reactive power minimization and soft switching algorithm for triple-phase-shift modulated dual active bridge converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70,no. 3, pp. 2543–2555, Mar. 2023.
[18] Y. Tang, W. Hu, D. Cao, N. Hou, Z. Li, Y. W. Li, Z. Chen, and F. Blaabjerg,‘‘Deep reinforcement learning aided variable-frequency triple-phase-shift control for dual-active-bridge converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 10, pp. 10 506–10 515, Oct. 2023.
[19] L. Jiang, Y. Sun, Y. Li, Z. Tang, F. Liu, Y. Yang, M. Su, and Y. Cao, ‘‘Integrated optimization of dual-active-bridge dc-dc converter with zvs for battery charging applications,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 1, pp. 288–300, Feb. 2023.
[20] M. Capó-Lliteras, G. G. Oggier, E. Bullich-Massagué, D. Heredero-Peris, and D. Montesinos-Miracle, ‘‘Analytical and normalized equations to implement the optimized triple phase-shift modulation strategy for dab converters,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 3, pp. 3535–3546, Jun. 2023.
[21] H. Xie, F. Cai, J. Jiang, and D. Li, ‘‘A fundamental harmonic analysis based optimized scheme for dab converters with lower rms current and wider zvs range,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 9, no. 3, pp. 4045–4058, Sep. 2023.
[22] M. Li, J. Deng, D. Chen, W. Wang, and Z. Wang, ‘‘Maximum efficiency tracking and zvs realization for wide output voltage range employing segmented tps modulation scheme,’’ IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 72, no. 10, pp. 12 770–12 783, Oct. 2023.
[23] X. Li, X. Zhang, F. Lin, C. Sun, and K. Mao, ‘‘Artificial-intelligence-based triple phase shift modulation for dual active bridge converter with minimized current stress,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 4, pp. 4430–4441, Aug. 2023.
[24] J. Yang, Z. Shu, T. Wang, S. Xiang, J. Nie, S. Wang, Y. Lei, and L. Ma, ‘‘Online digital implementation of wide voltage range rms-current-optimized control with voltage balancing capability for dab converter,’’IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 4, pp. 4360–4377, Apr. 2023.
[25] H. Naseem and J.-K. Seok, ‘‘Reactive power controller for single phase dual active bridge dc-dc converters,’’ IEEE Access, vol. 11, pp. 141 537–141 546, 2023.
[26] Y. Tang, W. Hu, B. Zhang, D. Cao, N. Hou, Y. Li, Z. Chen, and F. Blaabjerg, ‘‘Deep reinforcement learning-aided efficiency optimized dual active bridge converter for the distributed generation system,’’ IEEE Transactions on Energy Conversion, vol. 37, no. 2, pp. 1251–1262, Jun.2022.
[27] J. Li, Q. Luo, D. Mou, Y. Wei, and X. Zhang, ‘‘Comprehensive optimization modulation scheme of low current level and wide zvs range for dual active bridge converter with dead-zone control,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 37, no. 3, pp. 2731–2748, Mar. 2022.
[28] Y. Tang, W. Hu, J. Xiao, Z. Lu, Z. Li, Q. Huang, Z. Chen, and F. Blaabjerg,‘‘Rl-ann-based minimum-current-stress scheme for the dual-active-bridge converter with triple-phase-shift control,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 10, no. 1, pp. 673–689, Feb.2022.

[29] H. Yu, L. Hang, X. Zheng, Z. He, Y. He, L. Shen, C. Shao, P. Zeng, Q. Wu,X. Yang, and H. Tao, ‘‘Globally unified zvs and quasi-optimal minimum conduction loss modulation of dab converters,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 8, no. 3, pp. 3989–4000, Sep. 2022.
[30] S. Ghosh, D. Das, B. Singh, S. Janardhanan, and S. Mishra, ‘‘Frequency-domain modeling of dual-active-bridge converter based on harmonic balance approach,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Industrial Electronics, vol. 3, no. 1, pp. 166–176, Jan. 2022.
[31] F. Lin, X. Zhang, X. Li, C. Sun, W. Cai, and Z. Zhang, ‘‘Automatic triple phase-shift modulation for dab converter with minimized power loss,’’IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 58, no. 3, pp. 3840–3851, May 2022.
[32] Y. Tang, W. Hu, J. Xiao, Z. Chen, Q. Huang, Z. Chen, and F. Blaabjerg,‘‘Reinforcement learning based efficiency optimization scheme for the dab dc-dc converter with triple-phase-shift modulation,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 8, pp. 7350–7361, Aug. 2021.
[33] Y. Tang, W. Hu, D. Cao, N. Hou, Y. Li, Z. Chen, and F. Blaabjerg,‘‘Artificial intelligence-aided minimum reactive power control for the dab converter based on harmonic analysis method,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 36, no. 9, pp. 9704–9710, Sep. 2021.
[34] P. Wang, X. Chen, C. Tong, P. Jia, and C. Wen, ‘‘Large- and small-signal average-value modeling of dual-active-bridge dc-dc converter with triple-phase-shift control,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 36,no. 8, pp. 9237–9250, Aug. 2021.
[35] S. M. Akbar, A. Hasan, A. J. Watson, and P. Wheeler, ‘‘Model predictive control with triple phase shift modulation for a dual active bridge dc-dc converter,’’ IEEE Access, vol. 9, pp. 98 603–98 614, 2021.
[36] S. Luo, F. Wu, and G. Wang, ‘‘Effect of dead band and transient actions on ctps modulation for dab dc-dc converter and solutions,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 7, no. 3, pp. 949–957, Sep.2021.
[37] S. Pistollato, N. Zanatta, T. Caldognetto, and P. Mattavelli, ‘‘A low complexity algorithm for efficiency optimization of dual active bridge converters,’’ IEEE Open Journal of Power Electronics, vol. 2, pp. 18–32,2021.
[38] A. K. Bhattacharjee and I. Batarseh, ‘‘Optimum hybrid modulation for improvement of efficiency over wide operating range for triple-phase-shift dual-active-bridge converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 35, no. 5, pp. 4804–4818, May 2020.
[39] Z. Guo, ‘‘Modulation scheme of dual active bridge converter for seamless transitions in multiworking modes compromising zvs and conduction loss,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 9, pp.7399–7409, Sep. 2020.
[40] F. Wu, F. Feng, and H. B. Gooi, ‘‘Cooperative triple-phase-shift control for isolated dab dc-dc converter to improve current characteristics,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 66, no. 9, pp. 7022–7031, Sep.2019.
[41] C. Song, A. Chen, Y. Pan, C. Du, and C. Zhang, ‘‘Modeling and optimization of dual active bridge dc-dc converter with dead-time effect under triple-phase-shift control,’’ Energies, vol. 12, no. 6, p. 973, Mar. 2019.
[42] S. S. Muthuraj, V. K. Kanakesh, P. Das, and S. K. Panda, ‘‘Triple phase shift control of an lll tank based bidirectional dual active bridge converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 32, no. 10, pp.8035–8053, Oct. 2017.
[43] J. Huang, Y. Wang, Z. Li, and W. Lei, ‘‘Unified triple-phase-shift control to minimize current stress and achieve full soft-switching of isolated bidirectional dc-dc converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics,vol. 63, no. 7, pp. 4169–4179, Jul. 2016.
[44] Q. Gu, L. Yuan, J. Nie, J. Sun, and Z. Zhao, ‘‘Current stress minimization of dual-active-bridge dc-dc converter within the whole operating range,’’IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics,vol. 7, no. 1, pp. 129–142, Mar. 2019.
[45] L. Li, G. Xu, W. Xiong, D. Liu, and M. Su, ‘‘An optimized dps control for dual-active-bridge converters to secure full-load-range zvs with low current stress,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 8, no. 1, pp. 1389–1400, Mar. 2022.
[46] M. Mahdavifard and S. A. Khajehoddin, ‘‘Closed-form continuous asymmetrical hybrid modulation, ensuring wide zvs range and seamless transients for dab converters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics,vol. 39, no. 5, pp. 5776–5792, May 2024.

[47] S. Li, X. Yuan, Z. Wang, K. Wang, Y. Zhang, and X. Wu, ‘‘A unified optimal modulation strategy for dab converters to tradeoff the backflow power reduction and all zvs in the full operating range,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 6, pp.5701–5723, Dec. 2023.
[48] N. Noroozi, A. Poorfakhraei, O. Zayed, A. Elezab, N. Keshmiri, M. Narimani, and A. Emadi, ‘‘Rms current minimization in a sic-based dual active bridge converter using triple-phase-shift modulation,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 7, pp. 7173–7182, Jul. 2023.
[49] Y. Yan, H. Bai, A. Foote, and W. Wang, ‘‘Securing full-power-range zero-voltage switching in both steady-state and transient operations for a dual-active-bridge-based bidirectional electric vehicle charger,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 7, pp. 7506–7519, Jul.2020.
[50] S. Mateen, M. Amir, A. Haque, and F. I. Bakhsh, ‘‘Ultra-fast charging of electric vehicles: A review of power electronics converter, grid stability and optimal battery consideration in multi-energy systems,’’ Sustainable Energy, Grids and Networks, vol. 35, p. 101112, Sep. 2023. [Online].Available: http://dx.doi.org/10.1016/j.segan.2023.101112
[51] O. Zayed, A. Elezab, A. Abuelnaga, and M. Narimani, ‘‘A dual-active bridge converter with a wide output voltage range (200–1000 v) for ultrafast dc-connected ev charging stations,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 9, no. 3, pp. 3731–3741, 2023.
[52] A. Esturk and E. Akboy, ‘‘Comparison of increasing efficiency in dab converters using eps, dps and tps with evolutionary algorithms,’’ in 2023 25th European Conference on Power Electronics and Applications (EPE’23 ECCE Europe), 2023, pp. 1–8.
[53] L. SHI, W. LEI, Z. LI, Y. CUI, J. HUANG, and Y. WANG, ‘‘Stability analysis of digitally controlled dual active bridge converters,’’ Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 6, no. 2, p. 375–383, Aug.2017. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/s40565-017-0317-9
[54] N. Noroozi, A. Emadi, and M. Narimani, ‘‘Performance evaluation of modulation techniques in single-phase dual active bridge converters,’’ IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 2, pp. 410–427, 2021. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1109/OJIES.2021.3087418
[55] S. Li, D. Kong, Y. Xu, W. Gao, R. Kennel, and M. Lobo Heldwein, ‘‘A robust model predictive control for dual active bridge converters based on super-twisting observer and sensitivity analysis,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 12, no. 5, pp. 4665–4677, 2024.
[56] T. Younis, A. A. Ibrahim, and P. Mattavelli, ‘‘Comparison between two-level and three-level based multi-port converter for interconnected mvac microgrids,’’ in IECON 2021 - 47th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2021, pp. 1–6.
[57] Q. Bu, H. Wen, J. Wen, Y. Hu, and Y. Du, ‘‘Transient dc bias elimination of dual-active-bridge dc-dc converter with improved triple-phase-shift control,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 67, no. 10, pp. 8587–8598, Oct. 2020.
[58] N. Wang, Y. Wang, and Z. Chen, ‘‘A novel dc-bias current suppression strategy for dab converter under tps modulation,’’ in 2024 IEEE 10th International Power Electronics and Motion Control Conference (IPEMC2024-ECCE Asia), 2024, pp. 1265–1269.
[59] X. Li, F. Lin, J. Pou, S. Mukherjee, and J. Dong, ‘‘Data-driven modeling of zero voltage switching of non-resonant dab converters under tps modulation,’’ in 2023 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2023, pp. 1379–1383.
[60] K. Minami, S. Okutani, M. Ohura, P.-Y. Huang, and Y. Kado, ‘‘Machine learning aided optimized modulation in triple active bridge converter,’’ in IECON 2022 - 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2022, pp. 1–6.
[61] B. Bohara, A. Karbozov, and H. S. Krishnamoorthy, ‘‘Triple phase shift control of dual active bridge converter using machine learning methods,’’in 2022 IEEE Texas Power and Energy Conference (TPEC), 2022, pp.1–6.
[62] A. A. Ibrahim, A. Zilio, T. Younis, D. Biadene, T. Caldognetto, and P. Mattavelli, ‘‘Optimal modulation of triple active bridge converters by an artificial-neural- network approach,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 3, pp. 2590–2600, 2024.

[63] F. Toniolo, S. Pistollato, T. Caldognetto, S. Buso, G. Spiazzi, and P. Mattavelli, ‘‘Implementation and experimental evaluation of an efficiency-improved modulation technique for ibci dc-dc converters,’’ in 2020 IEEE Applied Power Electronics Conference and Exposition (APEC), 2020, pp.3430–3436.
[64] B. Zhao, Q. Song, and W. Liu, ‘‘Power characterization of isolated bidirectional dual-active-bridge dc–dc converter with dual-phase-shift control,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 27, no. 9, pp.4172–4176, 2012.
[65] F. An, W. Song, K. Yang, S. Yang, and L. Ma, ‘‘A simple power estimation with triple phase-shift control for the output parallel dab dc-dc converters in power electronic traction transformer for railway locomotive application,’’ IEEE Transactions on Transportation Electrification, vol. 5, no. 1,pp. 299–310, Mar. 2019.
[66] J. He, Y. Chen, J. Lin, J. Chen, L. Cheng, and Y. Wang, ‘‘Review of modeling, modulation, and control strategies for the dual-active-bridge dc/dc converter,’’ Energies, vol. 16, no. 18, 2023. [Online]. Available:https://www.mdpi.com/1996-1073/16/18/6646
[67] X. Cui, F. Wang, and F. Zhuo, ‘‘Optimization of current stress for dual active bridge converter based on power compensation control,’’ Energy Reports, vol. 9, pp. 1086–1092, 2023, 2022 The 3rd International Conference on Power Engineering.
[68] D. Das and K. Basu, ‘‘Optimal design of a dual-active-bridge dc-dc converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 68, no. 12,pp. 12 034–12 045, Dec. 2021.
[69] Z. Xiao, Z. He, Z. Li, L. Zhu, and L. Wang, ‘‘Unified description and optimization method of dual active bridge dc–dc converters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 37, no. 10, pp. 11 839–11 854, 2022.
[70] H. Naseem and J.-K. Seok, ‘‘Triple-phase shift power-level controller (tpspc) for single-phase dual active bridge (dab) dc/dc converter,’’ in 2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2022, pp.01–05.
[71] G. Jean-Pierre, N. Altin, A. El Shafei, and A. Nasiri, ‘‘Overall efficiency improvement of a dual active bridge converter based on triple phase-shift control,’’ Energies, vol. 15, no. 19, p. 6933, Sep. 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.3390/en15196933
[72] A. Miremad and S. Eren, ‘‘A three-level current-fed dual-active bridge dc–dc converter under dual phase-shift control,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, pp. 1–1, 2025.
[73] Z. Guo, Z. Chen, and Z. Chen, ‘‘Pareto optimum design of the magnetic components in dab converters based on nondominated sorting genetic algorithms-ii,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 10, pp. 12 961–12 974, 2023.
[74] Z. Wang, C. Li, J. Liu, and Z. Zheng, ‘‘Influence of junction-capacitance and dead-time on dual-active-bridge actual soft-switching-range: Analytic analysis and solution,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 38, no. 5, pp. 6157–6168, 2023.
[75] N. Hou and Y. W. Li, ‘‘Overview and comparison of modulation and control strategies for a nonresonant single-phase dual-active-bridge dc-dc converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 35, no. 3, pp. 3148–3172, Mar. 2020. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1109/TPEL.2019.2927930
[76] S. Madineni, H. P V, D. Das, S. Paul, U. Kundu, P. Dey, S. Ghotgalkar, and K. Basu, ‘‘Dynamic modeling and control of dual-active- bridge dc–dc converter with triple-phase-shift modulation,’’ IEEE Power Electronics Magazine, vol. 11, no. 4, pp. 45–53, 2024.
[77] D. Mou, L. Yuan, Q. Luo, Y. Li, C. Liu, J. Zheng, and Z. Zhao, ‘‘Overview of multi-degree-of-freedom modulation techniques for dual active bridge converter,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 6, pp. 5724–5737, Dec. 2023. [Online].Available: http://dx.doi.org/10.1109/JESTPE.2023.3323288
[78] J. Everts, F. Krismer, J. Van den Keybus, J. Driesen, and J. W. Kolar,‘‘Op timal zvs modulation of single-phase single-stage bidirectional dab ac–dc converters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 29, no. 8, pp. 3954–3970, 2014.
[79] F. Krismer and J. W. Kolar, ‘‘Efficiency-optimized high-current dual active bridge converter for automotive applications,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 59, no. 7, pp. 2745–2760, 2012.

[80] G. Jean-Pierre, N. Altin, A. El Shafei, and A. Nasiri, ‘‘Efficiency optimization of dual active bridge dc– dc converter with triple phase-shift control,’’ in 2020 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE), 2020, pp. 1217–1222.
[81] P. Morsali, S. Dey, A. Mallik, and A. Akturk, ‘‘Switching modulation optimization for efficiency maximization in a single-stage series resonant dab-based dc–ac converter,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 5, pp. 5454–5469, 2023.
[82] S. Ab-Ghani, H. Daniyal, N. H. Ramlan, and M. C. Tiong, ‘‘Online pso-tuned phase shift angle controller for dual active bridge dc–dc converter,’’ SN Applied Sciences, vol. 2, no. 1, Dec. 2019. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.1007/s42452-019-1782-8
[83] Y. Yin, W. Wang, N. Wang, and A. Chen, ‘‘An online efficiency optimization strategy based on variable-frequency phase-shift modulation for dual-active-bridge converters,’’ in 2023 11th International Conference on Power Electronics and ECCE Asia (ICPE 2023 - ECCE Asia), 2023, pp.2892–2897.
[84] Y. Zhang and Q. Xu, ‘‘Optimization scheme considering dead-time effect for a dual-active-bridge converter in electric vehicle charger,’’ in IECON 2023- 49th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2023, pp. 1–6.
[85] Q. Wang, X. Zhao, H. Xi, S. Yan, and G. Buja, ‘‘Optimization of reflux power in triple active bridge with online particle swarm optimization and exponential weighted moving average algorithm,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 12, no. 2, pp. 2097–2107, Apr. 2024.
[86] M. Mahdavifard, N. Mazloum, F. Zahin, A. KhakparvarYazdi, A. Abasian, and S. A. Khajehoddin, ‘‘An asymmetrical dab converter modulation and control systems to extend the zvs range and improve efficiency,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 37, no. 10, pp.12 774–12 792, Oct. 2022.
[87] N. Hou, W. Song, Y. Zhu, X. Sun, and W. Li, ‘‘Dynamic and static performance optimization of dual active bridge dc-dc converters,’’ Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, vol. 6, no. 3, pp. 607–618,2018.
[88] Z. Xiao, Y. Jiang, Z. Yao, Z. He, Y. Jiang, Y. Li, and Y. Tang, ‘‘A hybrid data-driven power loss minimization method of dual-active bridge converters,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 39, no. 5, pp. 5820–5832, 2024.
[89] X. Li, J. Pou, J. Dong, F. Lin, C. Wen, S. Mukherjee, and X. Zhang, ‘‘Data-driven modeling with experimental augmentation for the modulation strategy of the dual-active-bridge converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 3, pp. 2626–2637, 2024.
[90] X. Li, X. Zhang, F. Lin, C. Sun, and K. Mao, ‘‘Artificial-intelligence-based hybrid extended phase shift modulation for the dual active bridge converter with full zvs range and optimal efficiency,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics, vol. 11, no. 6, pp.5569–5581, 2023.
[91] F. Lin, X. Zhang, X. Li, C. Sun, G. Zsurzsan, W. Cai, and C. Wang, ‘‘Ai-based design with data trimming for hybrid phase shift modulation for minimum-current-stress dual active bridge converter,’’ IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics,vol. 12, no. 2, pp. 2268–2280, Apr. 2024. [Online]. Available:http://dx.doi.org/10.1109/jestpe.2022.3232534
[92] I. C. Aguinaga, N. Patin, V. Lanfranchi, P. Gomez, and J.-M. Dalbavie,‘‘Neural network-based control optimization of a quadruple active bridge with respect to conduction losses,’’ in IECON 2024 - 50th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2024, pp. 1–6.
[93] Z. Xiao, Y. Jiang, F. Deng, Z. Yao, and Y. Tang, ‘‘A data-driven control parameters optimization method for dual active bridge converters,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 11, pp. 14 054–14 066, Nov. 2024. [Online]. Available:
http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2024.3370950
[94] Z. Feng, H. Wen, X. Han, Q. Bu, Y. Zhu, and G. Wang, ‘‘Deep reinforcement learning assisted hybrid five-variable modulation scheme for dab converters to reduce rms current and expand zvs operation,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 39, no. 7, pp. 8114–8128, 2024.
[95] Y. Zhao, Y. He, Z. Xing, Y. Fu, J. Chen, B. Du, and L. Wang, ‘‘Multibranch 1-d cnn based on attention mechanism for the dab converter fault diagnosis,’’ IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, vol. 71,pp. 1–12, 2022.

[96] Q. Shang, F. Xiao, Y. Fan, R. Wang, H. Qin, and T. Song, ‘‘Parameter estimation of dab converter using intelligent algorithms and steady-state modeling considering nonidealities,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 71, no. 12, pp. 16 717–16 727, Dec. 2024. [Online].Available: http://dx.doi.org/10.1109/TIE.2024.3390731
[97] C. Wang, T.-G. Zsurzsan, and Z. Zhang, ‘‘Genetic algorithm assisted parametric design of splitting inductance in high frequency gan-based dual active bridge converter,’’ IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 70, no. 1, pp. 522–531, 2023.
[98] W. Hu, G. Zhang, Z. Zhang, S. Abulanwar, and F. Blaabjerg, Application of artificial intelligence in dual-active-bridge (DAB) converters, ch.Chapter 4, pp. 83–126.
[99] G. Qiu and V. Khadkikar, ‘‘Six-degree-of-freedom modulation technique for dual active bridge dc–dc converter,’’ IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 40, no. 9, pp. 12 739–12 753, 2025.
[100] M. I. Hassan, N. Keshmiri, A. D. Callegaro, M. F. Cruz, M. Narimani, and A. Emadi, ‘‘Design optimization methodology for planar transformers for more electric aircraft,’’ IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 2, pp. 568–583, 2021.
[101] M. A. Bakar and K. Bertilsson, ‘‘A modified higher operational duty phase shifted full bridge converter for reduced circulation current,’’ IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society, vol. 1, pp. 82–96, 2020.
[102] A. A. Ibrahim, A. Zilio, T. Younis, D. Biadene, T. Caldognetto, and P. Mattavelli, ‘‘Artificial neural networks approach for reduced rms currents in triple active bridge converters,’’ in IECON 2022 - 48th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2022, pp. 1–6.

.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل تطبیقی رویکردهای یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی با تمرکز بر تشخیص و بخش‌بندی تصاویر بالینی

زهرا بهمنی

عضو هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر؛ دانشگاه صنعتی خاتم االنبیاء بهبهان ، بهبهان
zahra.bahmani2009@gmail.com

چکیده

یادگیری عمیق در سال‌های اخیر به یکی از ارکان اصلی تحلیل تصاویر پزشکی تبدیل شده و نقش مهمی در تشخیص، آشکارسازی و بخش‌بندی ضایعات بالینی ایفا کرده است. این مقاله با رویکردی مروری و تحلیلی، کاربردهای اصلی یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی را بررسی می‌کند و سه خانواده مهم معماری یعنی شبکه‌های عصبی کانولوشنی، U-Net و Vision Transformer را از جنبه‌های ساختاری، عملکردی و بالینی مقایسه می‌نماید. در این پژوهش، ابتدا مبانی نظری بینایی ماشین پزشکی شامل مدالیته‌های تصویربرداری، وظایف اصلی مانند طبقه‌بندی و بخش‌بندی، و معیارهای ارزیابی متداول مرور می‌شود. سپس معماری‌های پرکاربرد در تحلیل تصاویر پزشکی، از جملهCNN ها برای استخراج ویژگی‌های محلی، U-Net برای حفظ جزئیات مکانی در بخش‌بندی و Transformerها برای مدل‌سازی وابستگی‌های سراسری معرفی و تحلیل می‌شوند. همچنین، مزایا و محدودیت‌های هر رویکرد از نظر نیاز داده‌ای، هزینه محاسباتی، دقت مکانی، تعمیم‌پذیری و تفسیرپذیری بررسی می‌گردد. نتایج مرور مطالعات نشان می‌دهد که CNN ها همچنان در تشخیص‌های مبتنی بر تصویر کارآمد هستند، U-Net در بخش‌بندی دقیق جایگاه تثبیت‌شده‌ای دارد، وVision Transformer ها به‌ویژه در داده‌های بزرگ یا مدل‌های هیبریدی ظرفیت بالایی نشان می‌دهند. در نهایت، چالش‌های کلیدی این حوزه شامل کمبود داده‌های برچسب‌خورده، عدم توازن داده، بیش‌برازش، تغییر دامنه و محدودیت‌های تفسیرپذیری مطرح می‌شود. این مقاله در مجموع تصویری جامع از وضعیت کنونی یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی ارائه می‌دهد و می‌تواند مبنایی برای انتخاب معماری مناسب در کاربردهای بالینی باشد.

واژه‌هاي كليدي

بینایی ماشین پزشکی، یادگیری عمیق، CNN، U-Net، Vision Transformer.

۱. مقدمه

تصویربرداری پزشکی یکی از ارکان اصلی تشخیص، پایش و برنامه‌ریزی درمان در نظام سلامت معاصر است. گسترش فناوری‌های تصویربرداری مانند تصویربرداری تشدید مغناطیسی، توموگرافی کامپیوتری، رادیوگرافی، سونوگرافی، پاتولوژی دیجیتال و ماموگرافی، به تولید حجم عظیمی از داده‌های تصویری با ارزش بالینی بالا منجر شده است. این داده‌ها اطلاعاتی دقیق درباره ساختارهای آناتومیکی، ضایعات بافتی، ناهنجاری‌های عملکردی و روند پیشرفت بیماری‌ها در اختیار متخصصان قرار می‌دهند. با این حال، افزایش مداوم حجم تصاویر، پیچیدگی الگوهای پاتولوژیک، ناهمگنی کیفیت داده‌ها و وابستگی زیاد به تجربه تفسیرگر انسانی، تحلیل دستی این تصاویر را با محدودیت‌هایی همچون زمان‌بر بودن، خستگی ارزیاب، تغییرپذیری میان مشاهده‌گران و همچنین احتمال خطای تشخیصی مواجه کرده است.(Yao et al., 2024; Gao et al., 2025)

بینایی ماشین پزشکی به‌عنوان یکی از حوزه‌های هوش مصنوعی، نقشی مهم در خودکارسازی و ارتقای تحلیل تصاویر بالینی ایفا می‌کند. هدف این حوزه صرفاً جایگزینی مشاهده انسانی نیست، بلکه توسعه سامانه‌هایی است که بتوانند از داده‌های تصویری پیچیده، بازنمایی‌های محاسباتی معنادار استخراج کنند، الگوهای ناهنجار را آشکار سازند و تصمیم‌گیری بالینی را با شواهد کمی، تکرارپذیر و قابل اتکا پشتیبانی نمایند .(Zhou et al., 2021) یادگیری عمیق به دلیل توانایی در استخراج خودکار ویژگی‌ها و مدل‌سازی روابط غیرخطی پیچیده، به هسته اصلی بسیاری از سامانه‌های مدرن تحلیل تصاویر پزشکی تبدیل شده است (Zhou et al., 2021; Mienye et al., 2025).

برخلاف روش‌های کلاسیک پردازش تصویر که عمدتاً بر ویژگی‌های دست‌ساز، فیلترهای از پیش تعریف‌شده و طراحی تجربی متکی بودند، مدل‌های یادگیری عمیق قادرند بازنمایی‌های سلسله‌مراتبی را مستقیماً از داده خام بیاموزند. این مزیت به‌ویژه در کاربردهای پزشکی اهمیت دارد؛ زیرا بسیاری از الگوهای بیماری‌زا دارای مرزهای مبهم، ناهمگنی شدید، مقیاس‌های متفاوت و شباهت ظاهری با ساختارهای سالم هستند. از این‌رو، معماری‌های عمیق در وظایفی مانند طبقه‌بندی تصاویر، آشکارسازی ضایعه، بخش‌بندی اندام‌ها، تعیین مرز تومور، تحلیل تصاویر میکروسکوپی و پیش‌بینی پیامدهای درمانی، عملکردی فراتر از بسیاری از رویکردهای سنتی نشان داده‌اند.(Mienye et al., 2025; Ronneberger et al., 2015)

در میان وظایف گوناگون بینایی ماشین پزشکی، تشخیص و بخش‌بندی دو مسئله بنیادی و درعین‌حال مکمل به‌شمار می‌روند. در تشخیص، هدف تعیین وجود، نوع یا احتمال یک ناهنجاری در سطح تصویر یا ناحیه موردنظر است؛ برای مثال تشخیص پنومونی در تصاویر X-ray قفسه سینه یا شناسایی رتینوپاتی دیابتی در تصاویر فوندوس. در مقابل، بخش‌بندی با هدف تعیین دقیق مرزهای پیکسلی یا وکسلی ساختارهای مورد مطالعه انجام می‌شود؛ نظیر جداسازی بافت توموری در MRI مغز، ناحیه ریه در CT یا سلول‌ها در تصاویر میکروسکوپی .(Yao et al., 2024; Ronneberger et al., 2015) اهمیت این تمایز از آنجا ناشی می‌شود که تشخیص بیشتر با تصمیم‌گیری سطح‌بالا و غربالگری مرتبط است، در حالی که بخش‌بندی برای کمی‌سازی دقیق، برنامه‌ریزی درمان، هدایت جراحی، رادیوتراپی و پایش سیر بیماری نقش محوری دارد. (Azad et al., 2024)

از منظر هوش مصنوعی، تحلیل تصاویر پزشکی با چالش‌هایی روبه‌رو است که آن را از بسیاری از کاربردهای عمومی بینایی ماشین متمایز می‌سازد. نخست آن‌که داده‌های پزشکی اغلب محدود، نامتوازن و پرهزینه برای برچسب‌گذاری هستند؛ زیرا تولید برچسب معتبر نیازمند تخصص بالینی و صرف زمان قابل توجه است .(Zhou et al., 2021; Hossen et al., 2026)دوم، این داده‌ها معمولاً تحت تأثیر تفاوت در دستگاه‌های تصویربرداری، پروتکل‌های اخذ تصویر، جمعیت بیماران، شرایط ثبت تصویر و نویزهای اختصاصی هر مرکز درمانی قرار دارند؛ مسئله‌ای که به تغییر دامنه و کاهش تعمیم‌پذیری مدل‌ها منجر می‌شود .(Zhou et al., 2021; Kaissis et al., 2021)سوم، در کاربردهای بالینی صرف دستیابی به دقت بالا کافی نیست، بلکه مدل باید از نظر قابلیت تفسیر، پایداری، اعتمادپذیری و حساسیت نسبت به خطاهای بحرانی نیز ارزیابی شود .(Holzinger et al., 2019; Tjoa & Guan, 2021.) به

بیان دیگر، در محیط پزشکی، مدلی که دقت بالایی دارد اما رفتار آن قابل توضیح نیست و در محیط‌های جدید دچار افت عملکرد می‌شود، بیشتر به یک نمایش آزمایشگاهی شباهت دارد تا یک ابزار بالینی قابل اتکا.

در سال‌های اخیر، سه دسته معماری بیش از سایر رویکردها در ادبیات بینایی ماشین پزشکی مورد توجه قرار گرفته‌اند: شبکه‌های عصبی کانولوشنی، خانواده U-Netو مدل‌های مبتنی بر Vision Transformer. شبکه‌های عصبی کانولوشنی به دلیل توانایی بالا در استخراج ویژگی‌های محلی و بازنمایی‌های سلسله‌مراتبی، در وظایف تشخیصی و طبقه‌بندی تصویر کاربرد گسترده‌ای یافته‌اند (Mienye et al., 2025; Esteva et al., 2017). سپس معماری U-Netو گونه‌های متعدد آن به‌عنوان الگوی غالب در بخش‌بندی تصاویر پزشکی مطرح شدند؛ زیرا با استفاده از ساختار encoder-decoder و اتصال‌های میان‌بر، تعادلی مؤثر میان استخراج ویژگی‌های معنایی و حفظ اطلاعات مکانی برقرار می‌کنند (Ronneberger et al., 2015; Azad et al., 2024). هم‌زمان، ظهورTransformer ها و انتقال آن‌ها از پردازش زبان طبیعی به بینایی ماشین، مسیر تازه‌ای را برای مدل‌سازی وابستگی‌های سراسری، تحلیل بافت‌های پیچیده و ادغام اطلاعات چندمقیاسی در تصاویر پزشکی گشوده است.(Dosovitskiy et al., 2021; Shamshad et al., 2023)

با وجود پیشرفت چشمگیر این معماری‌ها، انتخاب مدل مناسب در کاربردهای پزشکی همچنان مسئله‌ای باز و وابسته به نوع داده، اندازه مجموعه‌داده، کیفیت برچسب‌ها، هزینه محاسباتی و الزامات بالینی است. برای نمونه، CNNها در استخراج ویژگی‌های محلی بسیار کارآمدند، اما ممکن است در مدل‌سازی وابستگی‌های دوربرد محدود باشند U-Net .در بخش‌بندی عملکرد بسیار خوبی دارد، اما به کیفیت برچسب‌گذاری و طراحی دقیق فرایند آموزش حساس است. در سوی دیگر، Vision Transformerها ظرفیت بالایی در یادگیری روابط سراسری دارند، اما معمولاً به داده و منابع محاسباتی بیشتری نیازمندند و در داده‌های کوچک پزشکی، بدون راهبردهای مناسب پیش‌آموزش یا انتقال یادگیری، با خطر افت عملکرد مواجه می‌شوند (Shamshad et al., 2023; Dosovitskiy et al., 2021; Hossen et al., 2026). از این‌رو، تحلیل تطبیقی این رویکردها نه‌تنها از منظر عملکرد کمی، بلکه از نظر قابلیت تعمیم، هزینه محاسباتی، تفسیرپذیری و تناسب با سناریوهای واقعی بالینی ضروری است.

افزون بر این، روندهای نوظهوری مانند یادگیری انتقالی، یادگیری خودنظارتی، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی توضیح‌پذیر و مدل‌های چندوجهی، افق‌های تازه‌ای برای غلبه بر محدودیت‌های موجود فراهم کرده‌اند.(Zhou et al., 2021; Kaissis et al., 2021; Tjoa & Guan, 2021.) یادگیری خودنظارتی با استفاده از داده‌های بدون برچسب، امکان بهره‌برداری بهتر از مخازن عظیم تصاویر پزشکی را فراهم می‌سازد؛ یادگیری انتقالی می‌تواند کمبود داده برچسب‌خورده را تا حدی جبران کند؛ و مدل‌های چندوجهی این ظرفیت را دارند که تصویر پزشکی را در کنار گزارش‌های متنی، داده‌های بالینی و اطلاعات آزمایشگاهی تحلیل کنند .(Zhou et al., 2021) از سوی دیگر، با افزایش توجه به استقرار عملی سامانه‌های هوشمند در بیمارستان‌ها، معیارهایی مانند شفافیت تصمیم، پایداری بین‌مرکزی، حفظ حریم خصوصی و کارایی محاسباتی اهمیتی هم‌تراز با دقت پیش‌بینی یافته‌اند.(Kaissis et al., 2021; Holzinger et al., 2019.)

بر این اساس، مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و از منظر تخصصی هوش مصنوعی، به بررسی تطبیقی رویکردهای یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی با تمرکز بر دو وظیفه کلیدی تشخیص و بخش‌بندی تصاویر بالینی می‌پردازد. در این مقاله، ابتدا مبانی مفهومی بینایی ماشین پزشکی و جایگاه یادگیری عمیق در این حوزه مرور می‌شود؛ سپس سه دسته اصلی معماری شامل CNN، U-Net و Vision Transformer از نظر ساختار، کاربرد، مزایا و محدودیت‌ها مقایسه می‌شوند. همچنین معیارهای ارزیابی متداول، چالش‌های اصلی توسعه و استقرار مدل‌ها، و روندهای آینده مانند تفسیرپذیری، یادگیری انتقالی، یادگیری خودنظارتی و مدل‌های چندوجهی مورد بحث قرار می‌گیرد. هدف نهایی آن است که تصویری روشن از وضعیت کنونی این حوزه ارائه شود و چارچوبی تحلیلی برای انتخاب و توسعه مدل‌های هوشمند در کاربردهای پزشکی فراهم آید.

۲. مبانی نظری بینایی ماشین پزشکی

بینایی ماشین پزشکی یکی از شاخه‌های کاربردی هوش مصنوعی و پردازش تصویر است که با هدف استخراج و تفسیر خودکار اطلاعات از تصاویر بالینی توسعه یافته است. در این حوزه، داده‌های حاصل از سامانه‌های تصویربرداری پزشکی به الگوریتم‌های محاسباتی داده می‌شوند تا الگوهای مرتبط با ساختارهای آناتومیکی، ضایعات پاتولوژیک، تغییرات بافتی و نشانه‌های بیماری شناسایی شوند. برخلاف بینایی ماشین عمومی که عمدتاً با تصاویر طبیعی و مسائل کم‌خطر سروکار دارد، در بینایی ماشین پزشکی، خروجی مدل می‌تواند مستقیماً بر تشخیص، درمان، غربالگری و پایش بیمار اثر بگذارد؛ بنابراین دقت فنی به‌تنهایی کافی نیست و ایمنی و قابلیت اتکا نیز اهمیت اساسی دارند.(Zhou et al., 2021; Maier et al., 2019)

از نظر فنی، تصویر پزشکی نمایش عددی بدن انسان یا نمونه زیستی در قالب داده‌های دوبعدی، سه‌بعدی یا چندکاناله است. هر پیکسل یا وکسل در این تصاویر اطلاعاتی درباره شدت سیگنال، چگالی بافت، جذب پرتو، بازتاب صوتی یا الگوی رنگ‌آمیزی سلولی در خود دارد. از این رو، مسئله اصلی در تحلیل تصویر پزشکی، تبدیل داده خام به نمایش‌های معنادار برای تصمیم‌گیری بالینی است؛ فرایندی که می‌تواند در قالب طبقه‌بندی، آشکارسازی، بخش‌بندی، بازسازی تصویر یا استخراج شاخص‌های کمی انجام شود.(Zhou et al., 2021; Gao et al., 2025)

نوع مدالیته تصویربرداری نیز در این فرایند نقش تعیین‌کننده دارد. تصاویر پرتو ایکس سریع، ارزان و مناسب برای بررسی بیماری‌های ریوی و اسکلتی هستند؛ CTبرای مشاهده ساختارهای داخلی و نواحی آسیب‌دیده در قالب برش‌های مقطعی کاربرد دارد؛ MRI به‌دلیل کنتراست بالا در بافت نرم، در بررسی مغز، نخاع و اندام‌های داخلی بسیار مهم است؛ سونوگرافی نیز به‌عنوان روشی غیرتهاجمی و بلادرنگ در بسیاری از حوزه‌های بالینی استفاده می‌شود. در کنار این‌ها، تصاویر پاتولوژی دیجیتال و میکروسکوپی امکان تحلیل دقیق‌تر ساختارهای سلولی و بافتی را فراهم می‌کنند (Zhou et al., 2021; Mienye et al., 2025).

این تنوع مدالیته‌ها سبب می‌شود که یک مدل آموزش‌دیده روی یک نوع داده، لزوماً روی نوع دیگر همان عملکرد را نداشته باشد. تفاوت در توزیع داده، رزولوشن، نویز، کنتراست و مقیاس ساختارها باعث بروز تغییر دامنه و کاهش تعمیم‌پذیری می‌شود. به همین دلیل، در بینایی ماشین پزشکی تنها معماری مدل مهم نیست، بلکه ماهیت داده و زمینه تولید تصویر نیز باید در نظر گرفته شود؛ نکته‌ای که گاهی نادیده گرفته می‌شود و بعد، با کمی بی‌انصافی، تقصیر به گردن مدل می‌افتد (Maier et al., 2019; Zhou et al., 2021).

از مهم‌ترین وظایف در این حوزه، طبقه‌بندی تصویر است. در طبقه‌بندی، هدف نسبت دادن تصویر یا ناحیه‌ای از تصویر به یکی از کلاس‌های از پیش تعریف‌شده است؛ برای نمونه، تشخیص سالم بودن یا وجود پنومونی در تصاویر X-ray قفسه سینه. در مسائل پزشکی، طبقه‌بندی می‌تواند چندبرچسبی نیز باشد، یعنی یک تصویر هم‌زمان بیش از یک وضعیت پاتولوژیک را نشان دهد. در چنین شرایطی، انتخاب آستانه تصمیم باید با توجه به حساسیت بالینی و هزینه خطا تنظیم شود، نه صرفاً بر مبنای یک عدد زیبا روی نمودار.(Mienye et al., 2025; Maier et al., 2019)

وظیفه مهم دیگر، آشکارسازی ضایعه است؛ در این حالت مدل باید علاوه بر تشخیص وجود ناهنجاری، محل تقریبی آن را نیز مشخص کند. این خروجی می‌تواند به‌صورت جعبه محدودکننده، نقشه حرارتی یا ناحیه مشکوک نمایش داده شود. آشکارسازی در شناسایی ندول‌های ریوی، ضایعات پستان، پولیپ‌های گوارشی یا خون‌ریزی‌های مغزی اهمیت ویژه دارد، زیرا مدل باید هم تصمیم معنایی و هم مکان‌یابی فضایی را هم‌زمان انجام دهد (Gao et al., 2025; Zhou et al., 2021).

در کنار این دو، بخش‌بندی تصویر پزشکی یکی از بنیادی‌ترین وظایف این حوزه است. در بخش‌بندی، هدف اختصاص یک برچسب به هر پیکسل یا وکسل تصویر است تا مرز دقیق اندام، بافت یا ضایعه مشخص شود. برای مثال، در MRI مغز می‌توان تومور را از بافت سالم جدا کرد، در CT قفسه سینه ناحیه ریه یا ضایعات ریوی را استخراج نمود و در تصاویر پاتولوژی، هسته‌ها یا نواحی سرطانی را تفکیک کرد. برخلاف طبقه‌بندی که یک برچسب کلی تولید می‌کند، بخش‌بندی یک نقشه پیکسلی دقیق ارائه می‌دهد و بنابراین به برچسب‌گذاری بسیار دقیق‌تری نیاز دارد (Ronneberger et al., 2015; Azad et al., 2024.).

از منظر مفهومی، تفاوت میان تشخیص و بخش‌بندی بسیار مهم است. تشخیص به این پرسش پاسخ می‌دهد که «آیا بیماری وجود دارد؟»، در حالی که بخش‌بندی می‌پرسد «بیماری دقیقاً کجاست و چه وسعتی دارد؟». در غربالگری، تشخیص می‌تواند کافی باشد؛ اما در جراحی، رادیوتراپی، تعیین حجم تومور و پایش پاسخ درمان، بخش‌بندی دقیق اهمیت بیشتری دارد. بنابراین انتخاب نوع مدل باید بر اساس نیاز بالینی انجام شود، نه صرفاً بر مبنای محبوبیت آن در مقالات (Gao et al., 2025; Reinke et al., 2024).

از نظر روش‌شناختی، رویکردهای اولیه این حوزه بر پردازش تصویر کلاسیک متکی بودند. در آن‌ها، ویژگی‌هایی مانند لبه، بافت، شدت، شکل و گرادیان به‌صورت دستی استخراج می‌شد و سپس به الگوریتم‌هایی نظیر ماشین بردار پشتیبان یا جنگل تصادفی داده می‌شد. این روش‌ها در برخی کاربردهای محدود مفید بودند، اما وابستگی شدید به طراحی دستی ویژگی و حساسیت بالا به کیفیت پیش‌پردازش، کارایی آن‌ها را در برابر الگوهای پیچیده و ناهمگن پزشکی محدود می‌کرد (Maier et al., 2019; Zhou et al., 2021).

ورود یادگیری عمیق این محدودیت را تا حد زیادی کاهش داد. شبکه‌های عصبی کانولوشنی توانستند ویژگی‌ها را به‌صورت خودکار از داده خام بیاموزند و در لایه‌های مختلف، از الگوهای ساده به بازنمایی‌های پیچیده‌تر برسند. همین ویژگی، CNNها را به گزینه‌ای مناسب برای طبقه‌بندی و تشخیص تصاویر پزشکی تبدیل کرد. با این حال، در بخش‌بندی، صرف CNN کافی نبود؛ زیرا این وظیفه هم حفظ اطلاعات معنایی و هم حفظ موقعیت فضایی را می‌طلبد. معماری U-Netدقیقاً برای پاسخ به همین نیاز توسعه یافت و به‌دلیل ساختار encoder-decoder و اتصال‌های میان‌بر، به یکی از پرکاربردترین معماری‌ها در بخش‌بندی پزشکی تبدیل شد.(Ronneberger et al., 2015; Mienye et al., 2025)

در سال‌های اخیر، مدل‌های مبتنی بر Transformer و به‌ویژه Vision Transformer نیز وارد این حوزه شده‌اند. این مدل‌ها به‌جای تکیه صرف بر میدان دید محلی، از سازوکار توجه برای مدل‌سازی روابط میان بخش‌های مختلف تصویر استفاده می‌کنند. چنین قابلیتی در تحلیل ساختارهای گسترده و بافت‌های پیچیده سودمند است، اما معمولاً به داده بیشتر، پیش‌آموزش مناسب و توان محاسباتی بالاتری نیاز دارد؛ مسئله‌ای که در داده‌های پزشکیِ محدود، همچنان یک چالش جدی محسوب می‌شود.(Shamshad et al., 2023; Dosovitskiy et al., 2021)

یکی دیگر از پایه‌های مهم این حوزه، پیش‌پردازش داده است. تصاویر پزشکی غالباً از نظر اندازه، شدت، کنتراست و نویز ناهمگون‌اند؛ بنابراین پیش از آموزش مدل، عملیات‌هایی مانند نرمال‌سازی، تغییر اندازه، حذف نویز و افزایش داده انجام می‌شود. افزایش داده با اعمال تغییراتی مانند چرخش، انتقال یا تغییر شدت می‌تواند به افزایش مقاومت مدل کمک کند، اما در تصاویر پزشکی باید با احتیاط انجام شود؛ زیرا برخی تبدیل‌ها ممکن است معنای بالینی تصویر را تغییر دهند (Gao et al., 2025; Rayed et al., 2024).

ارزیابی مدل‌ها نیز بخش جدایی‌ناپذیر مبانی نظری این حوزه است. در طبقه‌بندی، معیارهایی مانندAccuracy ، Precision، Recall، Specificity، F1-scoreو AUC به‌کار می‌روند، اما در داده‌های نامتوازن پزشکی، Accuracyبه‌تنهایی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. به همین دلیل، حساسیت و ویژگی معمولاً اهمیت بیشتری دارند. در بخش‌بندی نیز شاخص‌های Dice و IoU برای سنجش میزان همپوشانی میان ناحیه پیش‌بینی‌شده و مرجع استفاده می‌شوند.

البته عدد خوب روی کاغذ همیشه به معنای ابزار خوب بالینی نیست؛ پزشکی کمی بیشتر از یک مسابقه عددسازی است (Reinke et al., 2024; Azad et al., 2024.).

در نهایت، تفسیرپذیری نیز از الزامات اساسی بینایی ماشین پزشکی است. پزشکان باید بدانند مدل بر اساس کدام نواحی تصویر تصمیم گرفته است. روش‌هایی مانند Grad-CAM و نقشه‌های توجه در این مسیر به کار می‌روند، اما تفسیرپذیری واقعی زمانی ارزشمند است که نشان دهد مدل به ناحیه بالینی معنادار توجه کرده، نه صرفاً به نشانه‌های جانبی یا الگوهای غیرمرتبط.(Tjoa & Guan, 2021)

در مجموع، مبانی نظری بینایی ماشین پزشکی بر شناخت ماهیت داده‌های تصویربرداری، تعریف دقیق وظایف محاسباتی و ارزیابی معتبر مدل‌ها استوار است. موفقیت در این حوزه تنها به معماری مدل وابسته نیست، بلکه به کیفیت داده، روش آموزش، معیارهای ارزیابی و امکان تعمیم در محیط واقعی نیز بستگی دارد. از این‌رو، تحلیل تطبیقی CNN، U-Net و Vision Transformer زمانی معنا پیدا می‌کند که در چارچوب همین مبانی نظری و محدودیت‌های خاص داده‌های پزشکی انجام شود.

۳. معماری‌های یادگیری عمیق در تصاویر پزشکی

معماری‌های یادگیری عمیق، هسته اصلی سامانه‌های تحلیل تصویر پزشکی را تشکیل می‌دهند و وظیفه دارند داده خام را به نمایش‌های معنادار برای تصمیم‌گیری بالینی تبدیل کنند. این معماری‌ها با عبور چندلایه از ورودی، ویژگی‌هایی را از سطوح ساده مانند لبه و شدت روشنایی تا الگوهای پیچیده‌تر بافتی، ساختاری و پاتولوژیک استخراج می‌کنند. برخلاف روش‌های کلاسیک که وابسته به طراحی دستی ویژگی بودند، مدل‌های عمیق قادرند بازنمایی مناسب را به‌صورت خودکار از داده بیاموزند.(Zhou et al., 2021; Maier et al., 2019)

انتخاب معماری در تصاویر پزشکی به نوع وظیفه، مدالیته، اندازه داده، میزان برچسب‌گذاری و سطح دقت مورد انتظار وابسته است. برای مثال، در طبقه‌بندی اغلب از CNNها استفاده می‌شود، در حالی که برای بخش‌بندی دقیق، معماری‌های Encoder–Decoder مانند U-Net مناسب‌ترند. در سال‌های اخیر نیز مدل‌های مبتنی بر Transformer و معماری‌های ترکیبی CNN–Transformer برای بهره‌گیری هم‌زمان از ویژگی‌های محلی و روابط سراسری توسعه یافته‌اند (Shamshad et al., 2023; Rayed et al., 2024).

۳/۱. شبکه‌های عصبی کانولوشنی

شبکه‌های عصبی کانولوشنی(CNN) از پرکاربردترین معماری‌ها در تحلیل تصاویر پزشکی هستند. دلیل اصلی این محبوبیت آن است که CNNها می‌توانند ویژگی‌های تصویری را به‌صورت خودکار و سلسله‌مراتبی از داده خام استخراج کنند، بدون آن‌که نیاز به طراحی دستی ویژگی‌ها باشد. در کاربردهای پزشکی، این ویژگی به‌ویژه اهمیت دارد؛ زیرا الگوهای بیماری‌زا اغلب ظریف، موضعی، ناهمگن و گاه به‌سختی قابل تشخیص‌اند (Mienye et al., 2025)..

$$Y(i,j) = \sum_m \sum_n X(i-m, j-n) K(m,n) \quad (۱)$$

در این رابطه:

- $Y(i,j)$ مقدار خروجی در مکان (i,j) است،
- $X(i-m,j-n)$ مقدار عناصر ناحیه‌ای از تصویر ورودی است که با مرکز (i,j) متناظر می‌شود،

- $K(m,n)$ ضرایب یا وزن‌های فیلتر کانولوشن را نشان می‌دهد،
- m و n اندیس‌های مکانی روی کرنل هستند.

در لایه‌های ابتدایی، این فیلترها لبه‌ها، خطوط و تغییرات شدت را شناسایی می‌کنند و در لایه‌های عمیق‌تر، ویژگی‌های پیچیده‌تری مانند بافت، شکل و الگوهای بیماری‌زا استخراج می‌شود. یکی از مزیت‌های مهمCNN ها، استفاده از پارامترهای مشترک در سراسر تصویر است که هم تعداد پارامترها را کاهش می‌دهد و هم یادگیری الگوهای فضایی را کارآمدتر می‌سازد.(Mienye et al., 2025)

معماری‌هایی مانندAlexNet ، VGG، ResNetو DenseNet از نمونه‌های شناخته‌شده CNN هستند. در میان آن‌ها، ResNetبا استفاده از اتصال‌های میان‌بر، مشکل محوشدن گرادیان را کاهش داد و آموزش شبکه‌های عمیق‌تر را پایدارتر کرد DenseNet .نیز با اتصال متراکم لایه‌ها، استفاده مجدد از ویژگی‌ها و انتقال بهتر اطلاعات را ممکن می‌سازد. این مدل‌ها در طبقه‌بندی تصاویرX-ray ، CT، پاتولوژی دیجیتال و تحلیل سلولی نتایج قابل‌توجهی داشته‌اند.(Zhou et al., 2021; Maier et al., 2019)

با این حال، CNNها عمدتاً بر روابط محلی تکیه دارند و در مدل‌سازی وابستگی میان نواحی دور از هم تصویر محدودیت دارند. افزون بر این، عملکرد آن‌ها به حجم و کیفیت داده وابسته است و در داده‌های کوچک، خطر بیش‌برازش افزایش می‌یابد. بنابراین، هرچند CNN همچنان یکی از ستون‌های اصلی بسیاری از سامانه‌های پزشکی است، اما برای مسائل نیازمند مدل‌سازی وابستگی‌های دوربرد یا داده‌های محدود، به‌تنهایی کافی نیست (Zhou et al., 2021).

۳٫۲. معماری‌های Encoder–Decoder و U-Net

بخش‌بندی تصاویر پزشکی به تولید برچسب برای هر پیکسل یا وکسل نیاز دارد؛ بنابراین مدل باید هم اطلاعات معنایی سطح بالا و هم جزئیات مکانی را حفظ کند. معماری U-Net دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شد و به یکی از مهم‌ترین مدل‌ها در بخش‌بندی پزشکی تبدیل گردید (Ronneberger et al., 2015).

U-Net از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود: Encoder و Decoder . Encoder با استفاده از کانولوشن و کاهش ابعاد، ویژگی‌های سطح بالا را استخراج می‌کند و Decoder با upsampling یا کانولوشن انتقالی، نقشه ویژگی را به ابعاد اولیه بازمی‌گرداند تا نقشه بخش‌بندی نهایی ساخته شود. ویژگی کلیدی این معماری، Skip Connection بین لایه‌های متناظر دو مسیر است؛ این اتصال‌ها اطلاعات مکانی دقیق را به مرحله بازسازی منتقل می‌کنند و مانع از دست رفتن مرزهای ظریف می‌شوند.

نسخه‌های توسعه‌یافته U-Net مانند Attention U-Net، U-Net++، D U-Net۳ و V-Net برای بهبود عملکرد در شرایط مختلف طراحی شده‌اند. Attention U-Net نواحی مهم را برجسته می‌کند، U-Net++ فاصله معنایی میان Encoder و Decoder را کاهش می‌دهد، و D U-Net۳ برای داده‌های حجمی مانند CT و MRI مناسب است. البته پردازش سه‌بعدی به حافظه و توان محاسباتی بیشتری نیاز دارد (Rayed et al., 2024; Gao et al., 2025).

برای آموزش این مدل‌ها، زیان Dice بسیار رایج است، زیرا برای داده‌های نامتوازن مناسب‌تر از زیان‌های کلاسیک است. اگر P مجموعه پیکسل‌های پیش‌بینی‌شده و G مجموعه پیکسل‌های مرجع باشد، ضریب Dice به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$Dice(P,G) = \frac{2|P \cap G|}{|P|+|G|} \quad (۲$$

- P = مجموعه پیکسل/وکسل‌های پیش‌بینی‌شده
- G = مجموعه پیکسل/وکسل‌های مرجع یا Ground Truth
- $P \cap G$ = اشتراک دو مجموعه
- $|P|$ و $|G|$ = تعداد عناصر هر مجموعه

و زیان متناظر آن:

$$L_{Dice} = 1 - \text{Dice}(P,G) \quad (۳$$

- Dice بین ۰ و ۱ است

در بسیاری از کاربردها، ترکیب زیان Dice و Binary Cross-Entropy دقت مرزبندی را بهتر می‌کند، به‌ویژه زمانی که ناحیه ضایعه کوچک و زمینه تصویر بسیار بزرگ باشد.

۳٫۳. معماری‌های مبتنی بر Transformer و Vision Transformer

Transformerیا ViT با الهام از Transformer در پردازش زبان طبیعی، تصویر را به مجموعه‌ای از قطعه‌های کوچک یا Patch تقسیم می‌کند. هر Patchبه یک بردار تبدیل شده و همراه با اطلاعات مکانی وارد سازوکار توجه می‌شود. در این رویکرد، تصویر نه صرفاً مجموعه‌ای از نواحی محلی، بلکه توالی‌ای از اجزای مرتبط در نظر گرفته می‌شود.(Dosovitskiy et al., 2021)

مزیت اصلیViT ، توانایی در مدل‌سازی وابستگی‌های دوربرد است. این ویژگی برای تحلیل ساختارهای گسترده، روابط بین نواحی دور از هم و الگوهای پراکنده در تصاویر پزشکی بسیار مفید است. بااین‌حال، این مدل‌ها معمولاً به داده زیاد و پیش‌آموزش قوی نیاز دارند؛ مسئله‌ای که در پزشکی، به دلیل محدود بودن داده‌های برچسب‌خورده، چالش مهمی محسوب می‌شود. افزون بر آن، هزینه محاسباتی توجه با افزایش تعداد Patch ها بالا می‌رود (Shamshad et al., 2023).

برای کاهش این محدودیت، معماری‌هایی مانند Swin Transformer و مدل‌های سلسله‌مراتبی دیگر معرفی شده‌اند که توجه را در پنجره‌های محلی اعمال می‌کنند و سپس آن را جابه‌جا می‌سازند تا هم هزینه محاسباتی کاهش یابد و هم ساختار چندمقیاسی بهتری شکل بگیرد. در بخش‌بندی پزشکی نیز مدل‌هایی

مانند TransUNet و UNETR تلاش کرده‌اند مزایای U-Net و Transformer را ترکیب کنند؛ یعنی Transformer برای استخراج روابط سراسری و Decoder برای بازسازی دقیق نقشه مکانی به کار می‌رود (Shamshad et al., 2023; Hatamizadeh et al., 2022).

۳٫۴. معماری‌های ترکیبی و یادگیری انتقالی

معماری‌های ترکیبی CNN–Transformer با هدف استفاده هم‌زمان از قدرت استخراج ویژگی‌های محلی در CNN و توان مدل‌سازی روابط سراسری در Transformer توسعه یافته‌اند. در این ساختارها، CNN معمولاً ویژگی‌های اولیه و چندمقیاسی را استخراج می‌کند و Transformer وابستگی‌های گسترده‌تر میان این ویژگی‌ها را تحلیل می‌کند. این رویکرد در تصاویر پزشکی پیچیده، به‌ویژه در بخش‌بندی ضایعات و اندام‌ها، بسیار مؤثر است.

یکی دیگر از راهبردهای مهم، یادگیری انتقالی است. در این روش، مدل ابتدا روی مجموعه‌داده‌ای بزرگ پیش‌آموزش داده می‌شود و سپس برای وظیفه هدف تنظیم می‌گردد. این کار در شرایطی که داده‌های پزشکی محدود هستند، زمان آموزش را کاهش می‌دهد و از بیش‌برازش می‌کاهد. با این حال، انتقال مستقیم از تصاویر طبیعی به تصاویر پزشکی همیشه ایدئال نیست، زیرا این دو حوزه از نظر ساختار، توزیع و معنای بصری تفاوت‌های جدی دارند. به همین دلیل، پیش‌آموزش تخصصی پزشکی یا یادگیری خودنظارتی اغلب انتخاب دقیق‌تری است (Maier et al., 2019; Zhou et al., 2021).

۴. مقایسه تطبیقی CNN، U-Net و Vision Transformer

مقایسه تطبیقی معماری‌های CNN، U-Net و Vision Transformer در بینایی ماشین پزشکی زمانی معنادار است که این مدل‌ها نه‌تنها از نظر دقت نهایی، بلکه از منظر سازوکار استخراج ویژگی، نوع وظیفه، نیاز داده‌ای، هزینه محاسباتی، دقت مکانی، تعمیم‌پذیری و تفسیرپذیری نیز بررسی شوند. در عمل، هیچ‌یک از این معماری‌ها به‌تنهایی پاسخ‌گوی همه سناریوهای پزشکی نیستند و هرکدام در بخشی از طیف مسائل، برتری نسبی دارند (Shamshad et al., 2023; Mienye et al., 2025).

برای جمع‌بندی و مقایسه منسجم سه معماری اصلی مورد بررسی در این مقاله، جدول ۱ ویژگی‌های کلیدی CNN، U-Net و Vision Transformer را از نظر مزیت اصلی، محدودیت اصلی، کاربرد مناسب، نیاز داده‌ای، هزینه محاسباتی و سطح تفسیرپذیری مقایسه می‌کند.

جدول ۱: مقایسه تطبیقیCNN ، U-Netو Vision Transformer در بینایی ماشین پزشکی

معماری	مزیت اصلی	محدودیت اصلی	مناسب برای	نیاز داده‌ای	هزینه محاسباتی	تفسیرپذیری
CNN	استخراج مؤثر ویژگی‌های محلی	ضعف در وابستگی‌های دوربرد	تشخیص و طبقه‌بندی	متوسط تا کم	متوسط	متوسط
U-Net	حفظ جزئیات مکانی و مرزبندی دقیق	حساسیت به کیفیت برچسب و داده	بخش‌بندی پزشکی	متوسط	متوسط تا زیاد	متوسط
Vision Transformer	مدل‌سازی روابط سراسری	نیاز بالا به داده و پیش‌آموزش	تشخیص/بخش‌بندی پیشرفته	زیاد	زیاد	متوسط

۴/۱. تفاوت در سازوکار استخراج ویژگی

CNNها ویژگی‌ها را به‌صورت محلی و سلسله‌مراتبی استخراج می‌کنند. در این معماری، فیلترهای کانولوشنی ابتدا لبه‌ها، بافت‌های ساده و الگوهای ابتدایی را شناسایی می‌کنند و سپس در لایه‌های عمیق‌تر به ویژگی‌های پیچیده‌تر می‌رسند. این روند برای تصاویری که الگوهای محلی در آن‌ها اهمیت بالایی دارند بسیار مناسب است. به همین دلیل، CNNها در تشخیص ضایعات، طبقه‌بندی بیماری‌ها و تحلیل الگوهای بافتی عملکرد خوبی دارند (Zhou et al., 2021; Maier et al., 2019).

در مقابل، U-Netنیز از کانولوشن استفاده می‌کند، اما با هدف اصلی حفظ جزئیات مکانی و تولید نقشه بخش‌بندی دقیق طراحی شده است. در این معماری، اطلاعات هم از مسیر فشرده‌سازی و هم از مسیر بازسازی جریان می‌یابد. اتصال‌های میان‌بر باعث می‌شوند که ویژگی‌های سطح پایین و موقعیت‌های دقیق از Encoderبه Decoder منتقل شوند و مرز ساختارها بهتر حفظ شود.(Ronneberger et al., 2015)

Vision Transformerها سازوکار متفاوتی دارند. آن‌ها تصویر را به Patchهای کوچک تقسیم کرده و روابط میان این قطعه‌ها را از طریق attention مدل‌سازی می‌کنند. در اینجا، استخراج ویژگی نه صرفاً از همسایگی محلی، بلکه از تعامل میان اجزای دورتر تصویر حاصل می‌شود. این ویژگی برای شناسایی الگوهای پراکنده، ساختارهای سراسری و وابستگی‌های دوربرد سودمند است، هرچند در تصاویر کوچک یا داده‌های محدود، این برتری همیشه به‌طور کامل آشکار نمی‌شود (Dosovitskiy et al., 2021; Shamshad et al., 2023).

۴/۲. مقایسه در وظایف تشخیص و بخش‌بندی

در وظایف تشخیصی، به‌ویژه طبقه‌بندی تصاویر پزشکی، CNNها همچنان یکی از گزینه‌های اصلی هستند. این مدل‌ها برای شناسایی بیماری در تصاویر X-ray، MRI، CTو پاتولوژی دیجیتال بسیار کارآمدند، زیرا الگوهای محلی و بافتی را به‌خوبی می‌آموزند و از نظر پیاده‌سازی نیز نسبتاً ساده و پایدار هستند. در بسیاری از مطالعات، CNNها در تشخیص بیماری‌های ریوی، قلبی و چشمی نتایج قابل‌توجهی داشته‌اند (Esteva et al., 2017; Mienye et al., 2025).

U-Netبیشتر برای بخش‌بندی طراحی شده است و در این حوزه یکی از موفق‌ترین معماری‌ها به‌شمار می‌رود. توانایی آن در بازسازی نقشه دقیق پیکسلی، آن را برای جداسازی تومور، اندام، رگ، ضایعه و نواحی سلولی بسیار مناسب کرده است. به‌عبارت دیگر، اگر مسئله اصلی یافتن محل دقیق ساختار باشد، U-Net معمولاً انتخاب طبیعی‌تری از CNN کلاسیک است.(Ronneberger et al., 2015; Azad et al., 2024.)

Vision Transformerها در هر دو حوزه تشخیص و بخش‌بندی وارد شده‌اند، اما بیشترین توجه به آن‌ها در مسائل پیچیده، چندمقیاسی و دارای وابستگی‌های سراسری بوده است. در بخش‌بندی، معماری‌هایی مانند TransUNet و UNETR تلاش کرده‌اند مزایای Transformer را با ساختار بازسازی U-Net ترکیب کنند. در تشخیص نیز ViT و گونه‌های سلسله‌مراتبی آن در داده‌های بزرگ، عملکرد رقابتی یا حتی برتری‌جویانه نشان داده‌اند (Hatamizadeh et al., 2022; Dosovitskiy et al., 2021).

۴/۳. نیاز داده‌ای و هزینه محاسباتی

CNNها معمولاً نسبت بهTransformer ها به داده کمتری برای آموزش مؤثر نیاز دارند، زیرا ساختار آن‌ها دارای بایاس القایی قوی‌تری برای الگوهای محلی است. همین ویژگی باعث می‌شود در بسیاری از مسائل پزشکی که داده برچسب‌خورده محدود است، CNNها گزینه‌ای پایدارتر و کم‌ریسک‌تر باشند (Zhou et al., 2021).

U-Netنیز در بسیاری از کاربردها با داده‌های نسبتاً محدود قابل آموزش است، البته به شرطی که برچسب‌گذاری دقیق، راهبردهای افزایش داده و تنظیم مناسب تابع زیان وجود داشته باشد. با این حال، اگر معماری به نسخه‌های سه‌بعدی یا توجه‌محور گسترش یابد، نیاز محاسباتی آن به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد (Rayed et al., 2024).

Vision Transformerها معمولاً داده‌محورتر هستند و برای دستیابی به عملکرد مطلوب، اغلب به مجموعه‌داده‌های بزرگ‌تر یا پیش‌آموزش قوی نیاز دارند. هزینه محاسباتی آن‌ها نیز به‌ویژه در حالت توجه کامل، بالا است؛ زیرا تعداد روابط جفتی میان Patchها با افزایش تعداد قطعه‌ها به‌سرعت رشد می‌کند. به همین دلیل، مدل‌هایی مانند Swin Transformer با استفاده از توجه پنجره‌ای تلاش کرده‌اند این هزینه را کاهش دهند (Shamshad et al., 2023).

۴٫۴. دقت مکانی، تعمیم‌پذیری و تفسیرپذیری

در بخش‌بندی و کاربردهای نیازمند مرزبندی دقیق، دقت مکانی اهمیت زیادی دارد U-Net .به‌دلیل وجود Skip Connection و ساختار بازسازی‌محور، معمولاً در حفظ جزئیات مرزی عملکرد بسیار خوبی داردCNN .های کلاسیک، اگرچه در تشخیص موفق‌اند، اما در بازسازی دقیق مرزها معمولاً به‌اندازه‌ U-Netتوانمند نیستند. در مقابل، Transformerها با وجود توان بالا در مدل‌سازی وابستگی‌های سراسری، ممکن است در بازنمایی دقیق جزئیات مرزی به راهبردهای کمکی نیاز داشته باشند.(Ronneberger et al., 2015; Shamshad et al., 2023)

از نظر تعمیم‌پذیری، هر سه خانواده با چالش تغییر دامنه مواجه‌اند، اما میزان حساسیت آن‌ها متفاوت استCNN .ها ممکن است به الگوهای محلی خاص یک مرکز درمانی بیش‌ازحد وابسته شوند U-Net .نیز در صورت آموزش روی داده‌های محدود یا ناهمگن، در مراکز جدید افت عملکرد نشان می‌دهد Vision . Transformerها نیز اگرچه در برخی شرایط تعمیم بهتری دارند، اما بدون داده کافی یا پیش‌آموزش مناسب، می‌توانند به‌شدت ناپایدار باشند (Kaissis et al., 2021; Hossen et al., 2026).

تفسیرپذیری نیز یکی از نقاط مهم مقایسه است. CNNها را می‌توان با نقشه‌های فعال‌سازی و Grad-CAM تا حدی تفسیر کرد. U-Net نیز با تحلیل نقشه‌های بخش‌بندی و نواحی تصمیم‌گیر قابل ارزیابی است. Transformerها به‌طور طبیعی از سازوکار attention بهره می‌برند و می‌توان از وزن‌های توجه برای فهم نسبی رفتار مدل استفاده کرد، اما این وزن‌ها الزاماً معادل تبیین کامل تصمیم نیستند. در پزشکی، تفسیرپذیری نباید صرفاً ظاهرسازی بصری باشد؛ باید نشان دهد که مدل به ناحیه‌ای معنادار و بالینی توجه کرده است (Tjoa & Guan, 2021; Holzinger et al., 2019).

۵. چالش‌ها و محدودیت‌ها

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی، این حوزه همچنان با مجموعه‌ای از چالش‌های ساختاری، داده‌ای، محاسباتی و روش‌شناختی روبه‌رو است. بسیاری از این محدودیت‌ها نه از ضعف صرف معماری‌ها، بلکه از ماهیت خاص داده‌های پزشکی و الزامات بالینی ناشی می‌شوند (Zhou et al., 2021; Kaissis et al., 2021).

۵٫۱. کمبود داده‌های برچسب‌خورده و نامتوازن بودن داده‌ها

یکی از مهم‌ترین موانع، کمبود داده‌های برچسب‌خورده باکیفیت است. در بسیاری از پروژه‌های پزشکی، تهیه برچسب نیازمند حضور متخصص، زمان بالا و هزینه قابل توجه است. علاوه بر این، در بسیاری از بیماری‌ها، موارد مثبت بسیار کمتر از موارد منفی هستند و همین عدم توازن، آموزش مدل را دشوار می‌کند.

در چنین شرایطی، مدل ممکن است به سمت کلاس غالب متمایل شود و در ظاهر دقت خوبی نشان دهد، اما در تشخیص موارد نادر عملکرد ضعیفی داشته باشد (Hossen et al., 2026; Reinke et al., 2024).

۵٫۲. بیش‌برازش و ضعف تعمیم‌پذیری

داده‌های کوچک و محدود پزشکی زمینه‌ساز بیش‌برازش هستند. مدل ممکن است الگوهای خاص یک مرکز، یک دستگاه یا یک جمعیت خاص را یاد بگیرد و در داده‌های جدید دچار افت شدید شود. این مسئله به‌ویژه در مدل‌های عمیق با ظرفیت بالا جدی‌تر است. در نتیجه، اعتبارسنجی بین‌مرکزی و آزمون روی داده‌های مستقل برای سنجش تعمیم‌پذیری ضروری است (Kaissis et al., 2021; Zhou et al., 2021).

تغییر دامنه نیز از همین‌جا ناشی می‌شود. تفاوت در پروتکل تصویربرداری، تنظیمات دستگاه، کیفیت اسکن، کنتراست و ویژگی‌های جمعیتی بیماران می‌تواند باعث شود مدلی که در یک بیمارستان خوب کار می‌کند، در بیمارستان دیگر عملکرد ضعیفی داشته باشد. این دقیقاً همان جایی است که مدل‌های «خیلی دقیق» روی مقاله، ناگهان در دنیای واقعی کمی مؤدبانه زمین می‌خورند.

۵٫۳. هزینه محاسباتی و محدودیت منابع

برخی از پیشرفته‌ترین مدل‌ها، به‌ویژهTransformer ها و مدل‌های سه‌بعدی، نیازمند توان محاسباتی و حافظه قابل توجهی هستند. این موضوع در محیط‌های بالینی که منابع محدودتر از آزمایشگاه پژوهشی‌اند، یک مانع جدی محسوب می‌شود. حتی اگر مدلی از نظر دقت بسیار خوب باشد، در صورتی که اجرای آن کند یا پرهزینه باشد، استقرار عملی آن دشوار خواهد شد.(Shamshad et al., 2023; Rayed et al., 2024)

علاوه بر این، آموزش مدل‌های پیچیده به زمان زیادی نیاز دارد و تنظیم ابرپارامترها، مدیریت حافظه و بهینه‌سازی فرایند آموزش نیز بر دشواری کار می‌افزاید. بنابراین در عمل، کارایی محاسباتی به‌اندازه عملکرد پیش‌بینی اهمیت دارد.

۵٫۴. محدودیت تفسیرپذیری

یکی از حساس‌ترین مسائل در بینایی ماشین پزشکی، تفسیرپذیری است. پزشکان و نهادهای نظارتی انتظار دارند بدانند مدل چرا و چگونه به یک نتیجه رسیده است. هرچند ابزارهایی مانندGrad-CAM ، attention mapو روش‌های مبتنی بر saliency برای این منظور به کار می‌روند، اما این روش‌ها همیشه تبیین کامل و قابل اعتماد ارائه نمی‌کنند.(Tjoa & Guan, 2021; Holzinger et al., 2019.)

مشکل اصلی این است که مدل ممکن است بر نشانه‌هایی غیرمرتبط، مانند حاشیه تصویر، برچسب دستگاه یا الگوهای آماری جانبی تکیه کند، بدون آن‌که واقعاً مفهوم بالینی بیماری را بفهمد. در محیط پزشکی، چنین رفتاری می‌تواند خطرناک باشد؛ زیرا خطا در تصمیم‌گیری فقط یک خطای آماری نیست، بلکه ممکن است مستقیماً بر سلامت بیمار اثر بگذارد.

۵٫۵. مشکلات روش‌شناختی و ارزیابی

در بسیاری از پژوهش‌ها، مقایسه عادلانه مدل‌ها دشوار است، زیرا مجموعه‌داده‌ها، پیش‌پردازش، تقسیم‌بندی داده، معیارهای ارزیابی و پروتکل آزمایشی با هم متفاوت‌اند. در نتیجه، مقایسه مستقیم نتایج چند مقاله بدون توجه به این تفاوت‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.(Reinke et al., 2024)

همچنین، استفاده صرف از Accuracy در داده‌های نامتوازن مناسب نیست. در چنین شرایطی، معیارهایی مانند Recall، Specificity، F1-score، AUC، Dice، IoU، PR-AUC و HD95 باید هم‌زمان گزارش شوند تا تصویر دقیق‌تری از عملکرد مدل به‌دست آید. افزون بر این، اعتبارسنجی خارجی و آزمون بر داده‌های مستقل برای ادعای تعمیم‌پذیری ضروری است.

۶. نتایج مرور مطالعات منتخب

مرور مطالعات منتخب نشان می‌دهد که روند رشد بینایی ماشین پزشکی از مدل‌های CNNمحور به سمت معماری‌های ترکیبی و مبتنی بر Transformer حرکت کرده است. با این حال، این گذار به معنای کنار رفتن کامل CNN یا U-Net نیست، بلکه بیشتر نشان‌دهنده تکامل تدریجی ابزارها بر اساس نیازهای متنوع بالینی است (Mienye et al., 2025; Shamshad et al., 2023).

۶٫۱. نتایج مربوط به شبکه‌های CNN

مطالعات متعددی نشان داده‌اند که CNN ها در تشخیص بیماری از تصاویر X-ray ، CT، MRIو پاتولوژی دیجیتال عملکرد بسیار خوبی دارند. این مدل‌ها به‌ویژه در مسائلی که الگوهای محلی و بافتی نقش پررنگی دارند، نتایج قابل‌اعتمادی ارائه کرده‌اند. استفاده از مدل‌هایی مانند ResNet و DenseNet در بسیاری از پژوهش‌ها باعث بهبود دقت تشخیص، کاهش خطا و افزایش پایداری شده است.(Esteva et al., 2017; Zhou et al., 2021)

در عین حال، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که CNNها در صورت محدود بودن داده یا وجود تغییر دامنه، به‌سرعت دچار افت عملکرد می‌شوند. به همین دلیل، راهکارهایی مانند یادگیری انتقالی، افزایش داده و تنظیم دقیق ابرپارامترها برای بهبود عملکرد آن‌ها ضروری گزارش شده است.

۶٫۲. نتایج مربوط به U-Net و مدل‌های مبتنی بر Encoder–Decoder

مطالعات بخش‌بندی پزشکی تقریباً به‌طور گسترده از U-Net و مشتقات آن بهره برده‌اند. نتایج گزارش‌شده نشان می‌دهد که این معماری در بخش‌بندی تومور، اندام‌ها، رگ‌ها، ضایعات ریوی و ساختارهای سلولی بسیار موفق بوده است. اتصال‌های میان‌بر، ساختار متقارن و توانایی حفظ جزئیات مکانی، U-Netرا به یک استاندارد عملی در بخش‌بندی پزشکی تبدیل کرده‌اند.(Ronneberger et al., 2015; Azad et al., 2024)

نسخه‌های توسعه‌یافته مانند Attention U-Net، U-Net++ و ۳D U-Net نیز در برخی وظایف بهبودهای ملموس نشان داده‌اند. با این حال، این مدل‌ها معمولاً به برچسب‌گذاری دقیق، تنظیم مناسب تابع زیان و مدیریت هزینه محاسباتی نیاز دارند. در داده‌های حجمی، مزیت دقت فضایی در برابر افزایش مصرف حافظه قرار می‌گیرد و انتخاب نهایی باید با توجه به محدودیت‌های عملی انجام شود.

۶٫۳. نتایج مربوط به Vision Transformer و مدل‌های هیبریدی

مطالعات اخیر نشان داده‌اند که Vision Transformer ها در صورت وجود داده کافی یا پیش‌آموزش مناسب، می‌توانند در برخی مسائل پزشکی با CNN ها رقابت کنند یا حتی از آن‌ها پیشی بگیرند. به‌ویژه در کاربردهایی که روابط دوربرد، الگوهای سراسری و ساختارهای چندمقیاسی اهمیت دارند، Transformer ها ظرفیت قابل توجهی از خود نشان داده‌اند.(Dosovitskiy et al., 2021; Shamshad et al., 2023)

در بخش‌بندی، مدل‌هایی مانند TransUNet و UNETR توانسته‌اند مزایای CNN و Transformer را در یک چارچوب ترکیب کنند. این مدل‌ها معمولاً در تحلیل تصاویر پیچیده و نواحی دارای ساختار نامنظم عملکرد مناسبی دارند. با این حال، نتایج مطالعات نشان می‌دهد که مزیت آن‌ها به‌شدت وابسته به کیفیت آموزش، اندازه داده و معماری دقیق است؛ یعنی هیچ جادوی یک‌شبه‌ای در کار نیست، فقط مهندسی خوب و داده مناسب.

۶٫۴. نتایج مربوط به معیارهای ارزیابی

مرور مطالعات نشان می‌دهد که در بسیاری از کارها، گزارش هم‌زمان چند معیار ارزیابی ضروری است. در طبقه‌بندی، صرف Accuracy کافی نیست و باید معیارهایی مانند Precision ، Recall، Specificity، F1-score و AUC نیز بررسی شوند. در مسائل نامتوازن، PR-AUC می‌تواند تصویر دقیق‌تری از عملکرد مدل ارائه دهد.(Reinke et al., 2024)

در بخش‌بندی، معیارهای Dice و IoU از شاخص‌های اصلی هستند، اما در کاربردهای بالینی، شاخص‌هایی مانند HD95 نیز اهمیت زیادی دارند، زیرا دقت مرزها را بهتر منعکس می‌کنند. نتایج مرور مطالعات نشان می‌دهد که گاهی دو مدل Dice مشابهی دارند، اما از نظر فاصله مرزی و کیفیت بالینی تفاوت قابل‌توجهی میان آن‌ها وجود دارد. بنابراین، انتخاب معیار باید با ماهیت مسئله متناسب باشد.

۷. نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده

در این مقاله، رویکردهای اصلی یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی با تمرکز بر تشخیص و بخش‌بندی تصاویر بالینی به‌صورت تطبیقی بررسی شدند. مرور انجام‌شده نشان داد که هر یک از معماری‌های اصلی، یعنی CNN ، U-Net و Vision Transformer ، در بخشی از مسائل پزشکی مزیت‌های مشخصی دارند و هیچ‌کدام را نمی‌توان به‌صورت مطلق برتر دانست. CNN ها همچنان برای استخراج ویژگی‌های محلی، تشخیص سریع و کاربردهای محاسباتی کم‌هزینه گزینه‌ای قوی و پایدار محسوب می‌شوند.

در مقابل، U-Net و خانواده آن به‌ویژه در وظایف بخش‌بندی پزشکی و حفظ جزئیات مکانی عملکرد برجسته‌ای دارند و به‌عنوان یکی از معماری‌های تثبیت‌شده در این حوزه شناخته می‌شوند Vision Transformer .ها نیز با توانایی خود در مدل‌سازی روابط سراسری و وابستگی‌های دوربرد، افق‌های جدیدی را برای تحلیل تصاویر پزشکی گشوده‌اند، هرچند موفقیت آن‌ها به میزان داده، کیفیت پیش‌آموزش و طراحی مناسب وابسته است.

یافته‌های مقایسه‌ای این مطالعه همچنین نشان دادند که انتخاب معماری باید بر اساس نوع مسئله، ویژگی‌های داده، میزان جزئیات موردنیاز، توان محاسباتی و الزامات تفسیرپذیری انجام شود، نه صرفاً بر پایه محبوبیت پژوهشی یا روندهای رایج. به بیان دیگر، در کاربردهای بالینی، مدلی ارزشمند است که علاوه بر دقت، از نظر پایداری، قابلیت تفسیر و امکان استقرار نیز قابل اتکا باشد.

از این منظر، آینده بینایی ماشین پزشکی بیش از آنکه در حذف یک خانواده معماری و جایگزینی کامل آن با خانواده‌ای دیگر باشد، در هم‌افزایی میان رویکردهای مختلف و انتخاب آگاهانه بر مبنای نیاز واقعی بالینی نهفته است.

در کنار ظرفیت‌های یادشده، این حوزه همچنان با چالش‌های مهمی روبه‌روست. کمبود داده‌های برچسب‌خورده، عدم، بیش‌برازش، تغییر دامنه، هزینه‌های محاسباتی، محدودیت تفسیرپذیری و ضعف در پروتکل‌های ارزیابی از مهم‌ترین موانع پیش‌رو هستند.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که رفع این چالش‌ها تنها با توسعه معماری‌های جدید ممکن نیست، بلکه نیازمند رویکردی چندجانبه شامل طراحی روش‌های آموزش مؤثرتر، اعتبارسنجی دقیق‌تر، همکاری نزدیک با متخصصان بالینی و توجه به شرایط واقعی استقرار در محیط درمانی است. بنابراین، مسئله اصلی صرفاً افزایش عملکرد مدل در سطح آزمایشگاهی نیست، بلکه اطمینان از قابلیت اعتماد و کارایی آن در محیط‌های واقعی بالینی است.

در نهایت، مرور مطالعات منتخب بیانگر آن است که یادگیری عمیق در بینایی ماشین پزشکی به بلوغ نسبی رسیده، اما هنوز تا استقرار گسترده و ایمن در محیط‌های بالینی فاصله دارد. در این مسیر، رویکردهایی مانند یادگیری انتقالی، یادگیری خودنظارتی، یادگیری فدرال و مدل‌های چندوجهی می‌توانند نقش مهمی در بهبود عملکرد، افزایش تعمیم‌پذیری و تسهیل استقرار عملی ایفا کنند.

بر این اساس، مسیر آینده این حوزه نه در تکیه بر یک معماری واحد، بلکه در ترکیب هوشمندانه روش‌ها، استفاده از داده‌های متنوع‌تر و نزدیک‌تر کردن مدل‌ها به نیازهای واقعی پزشکی خواهد بود.

منابع

Azad, R., Khodapanah Aghdam, E., Rauland, A., Jia, Y., Haddadi Avval, A., Bozorgpour, S., Karimijafarbigloo, S., Cohen, J. P., & Merhof, D. (2024). Medical image segmentation review: The success of U-Net . IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 46 (12), 10076–10095. https://doi.org/10.1109/TPAMI.2024.3435571

Dosovitskiy, A., Beyer, L., Kolesnikov, A., Weissenborn, D., Zhai, X., Unterthiner, T., Dehghani, M., Minderer, M., Heigold, G., Gelly, S., Uszkoreit, J., & Houlsby, N. (2021). An image is worth 16×16 words: Transformers for image recognition at scale . In International Conference on Learning Representations (ICLR) .

Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2017). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks . Nature, 542 (7639), 115–118. https://doi.org/10.1038/nature21056

Gao, Y., Jiang, Y., Peng, Y., Yuan, F., Zhang, X., & Wang, J. (2025). Medical image segmentation: A comprehensive review of deep learning-based methods . Tomography, 11 (5), 52. https://www.mdpi.com/2379-139X/11/5/52

Hatamizadeh, A., Tang, Y., Nath, V., Yang, D., Myronenko, A., Landman, B., Roth for 3D medical & Xu, D. (2022). UNETR: Transformers for 3D medical image segmentation. In *Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV)* (pp. 1748–1758). https://doi.org/10.1109/WACV51458.2022.00181

Holzinger, A., Langs, G., Denk, H., Zatloukal, K., & Müller, H. (2019). Causability and explainability of artificial intelligence in medicine. WIREs Data Mining and Knowledge Discovery, 9(4), e1312. https://doi.org/10.1002/widm.1312

Hossen, M. F., Sarkar, A., Majumder, T., Nabi, M. F., Ahamed, M. F., Shafi, F. B., Sarmun, R., & Chowdhury, M. E. H. (2026). A comprehensive review of U-Net architectures for medical image segmentation: Emerging trends and federated learning perspectives . Neural Computing and Applications . https://doi.org/10.1007/s00521-026-12198-6

Kaissis, G., et al. (2021). End-to-end privacy preserving deep learning on multi-institutional medical imaging . Nature Machine Intelligence .

Maier, A., Syben, C., Lasser, T., & Riess, C. (2019). A gentle introduction to deep learning in medical image processing . Zeitschrift für Medizinische Physik .

Mienye, I. D., Swart, T. G., Obaido, G., Jordan, M., & Ilono, P. (2025). Deep Convolutional Neural Networks in Medical Image Analysis: A Review. Information, 16(3), 195. https://doi.org/10.3390/info16030195

Rayed, M. E., Islam, S. M. S., Niha, S. I., Jim, J. R., Kabir, M. M., & Mridha, M. F. (2024). Deep learning for medical image segmentation: State-of-the-art advancements and challenges . Informatics in Medicine Unlocked . https://doi.org/10.1016/j.imu.2024.101504

Reinke, A., Tizabi, M. D., Baumgartner, M., et al. (2024). Understanding metric-related pitfalls in image analysis validation . Nature Methods, 21 (2), 182–194. https://doi.org/10.1038/s41592-023-02150-0

Ronneberger, O., Fischer, P., & Brox, T. (2015). U-Net: Convolutional networks for biomedical image segmentation . In N. Navab, J. Hornegger, W. M. Wells, & A. F. Frangi (Eds.), Medical Image Computing and Computer-Assisted Intervention – MICCAI 2015 (pp. 234–241). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-24574-4_28

Shamshad, F., Khan, S., Zamir, S. W., Khan, M. H., Hayat, M., Khan, F. S., & Fu, H. (2023). Transformers in medical imaging: A survey . Medical Image Analysis, 88 , 102802. https://doi.org/10.1016/j.media.2023.102802

Tjoa, E., & Guan, C. (2021). A survey on explainable artificial intelligence (XAI): Toward medical XAI . IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 32 (11), 4793–4813. https://doi.org/10.1109/TNNLS.2020.3027314

Yao, W., Bai, J., Liao, W., Chen, Y., Liu, M., & Xie, Y. (2024). From CNN to transformer: A review of medical image segmentation models . Journal of Imaging Informatics in Medicine, 37 (4), 1529–1547. https://doi.org/10.1007/s10278-024-00981-7

Zhou, S. K., et al. (2021). A review of deep learning in medical imaging: Imaging traits, technology trends, case studies with progress highlights, and future promises . Proceedings of the IEEE .

Kaissis, G. A., Ziller, A., Hardian, H., Sideri-Lampretsa, V., Malkov, A., Braren, R., & Makowski, M. R. (2021). End-to-end privacy preserving deep learning on multi-institutional medical imaging. *Nature Machine Intelligence*, *3*(6), 473–484. https://doi.org/10.1038/s42256-021-00337-8

Maier, A., Syben, C., Lasser, T., & Riess, C. (2019). A gentle introduction to deep learning in medical image processing. Zeitschrift *für Medizinische Physik*, *29*(2), 86–101. https://doi.org/10.1016/j.zemedi.2018.12.003

Zhou, S. K., Greenspan, H., Davatzikos, C., Duncan, J. S., van Ginneken, B., & Madabhushi, A. (2021). A review of deep learning in medical imaging: Imaging traits, technology trends, case studies with progress highlights, and future promises. *Proceedings of the IEEE, 109*(5), 820–838. https://doi.org/10.1109/JPROC.2021.3054390

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

A Comprehensive Review on Buckling Analysis and Applications of Sandwich Beams with Auxetic Cores A Multidisciplinary Perspective Bridging Nano, Micro, and Macro Scales

Amin Noohi[1], Ali Alinia-ziazi[2], Farshad Kakavand[3]

[1] Department of Mechanical Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, amin.noohi@iau.ir
[2] Department of Mechanical Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, ali_alinia@iau.ac.ir
[3] Department of Mechanical Engineering, Science & Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, farshad.kakavand@srbiau.ac.ir

Abstract

This comprehensive review examines buckling behavior and applications of sandwich beams with auxetic cores across nano, micro, and macro scales. Auxetic materials with negative Poisson's ratio (NPR) exhibit superior shear modulus, fracture toughness, and energy absorption. The study systematically explores analytical, numerical, and experimental methods, from Eringen's classical nonlocal theory to advanced nonlocal strain gradient formulations. Applications in aerospace, automotive, biomedical engineering, protective structures, and smart metamaterials are critically assessed. By synthesizing existing knowledge and addressing translational challenges, this review serves as a reference for engineers and materials scientists.

Keywords: Auxetic core; Sandwich beam; Buckling analysis; Negative Poisson's ratio; Nonlocal elasticity; Strain gradient; Applications; Review.

1. Introduction

Modern engineering constantly pursues lightweight structures with exceptional mechanical performance. This pursuit drives the continuous evolution of material science and structural design. Sandwich structures, composed of two stiff face sheets separated by a lightweight core, are a prime example of this pursuit, offering an outstanding strength-to-weight ratio. The core's primary role is to stabilize the face sheets against buckling and to transmit shear forces, making its properties critically important to overall structural integrity (Jasim & Abdulsamad, 2024). In this context, the emergence of auxetic materials—which exhibit a negative Poisson's ratio (NPR)—has introduced a paradigm shift. Unlike conventional materials that laterally constrict when stretched (or expand when compressed), auxetic materials display the opposite behavior, leading to a suite of enhanced mechanical properties including superior energy absorption, shear resistance, and fracture toughness (Lakes, 1987).

Recent advances in additive manufacturing have enabled the fabrication of complex auxetic geometries with unprecedented precision (Hurairah & Lee, 2026). The integration of continuous carbon fibers and graphene reinforcements has further enhanced the mechanical performance of these structures, enabling applications in extreme environments (Zhang et al., 2025). This paper provides a comprehensive review of buckling analysis methods and applications for sandwich beams incorporating auxetic cores, with particular emphasis on the theoretical frameworks required for accurate size-dependent analysis.

1.1. General Structure and Scope

This review is structured to provide a holistic understanding of buckling analysis in auxetic sandwich beams. Section 2 introduces fundamental concepts of auxetic behavior and sandwich structures, along with the theoretical foundations of size-dependent elasticity. Section 3 presents a comprehensive overview of analytical and numerical methods, including detailed coverage of Eringen's nonlocal theory and its extension to strain gradient formulations. Section 4 details applications across industries. Section 5 discusses future research directions and translational challenges. Section 6 concludes the review with key findings.

1.2. Fundamentals of Buckling in Auxetic Sandwich Beams

1.2.1. Understanding Negative Poisson's Ratio and Buckling Resistance

To appreciate the significance of auxetic materials in buckling applications, one must first understand Poisson's ratio—a fundamental material property describing how a material deforms perpendicular to an applied force. Most materials have a positive Poisson's ratio: when stretched, they become thinner; when compressed, they become thicker. Auxetic materials, however, exhibit a negative Poisson's ratio: they become thicker when stretched and thinner when compressed (Evans & Alderson, 2000). This counterintuitive behavior arises from their unique internal architecture rather than their chemical composition.

Common auxetic geometries include re-entrant honeycombs, chiral structures, rotating rigid units, and emerging topologies such as X-shaped honeycombs and star-circle-double-arrowhead honeycombs (Wu & Guo, 2026). Classical re-entrant cells, double arrowhead structures, star-shaped honeycombs, and lozenge grid patterns are illustrated in Figure 1.




Figure 1. Re-entrant hexagonal honeycomb structures: (a) unit cell model of 2D honeycomb material, (b) deformation of re-entrant hexagonal honeycomb structure under compression, and (c) unit cell model of re-entrant hexagonal structure with geometric parameters including re-entrant angle θ, cell wall length l, and wall thickness t. The re-entrant angle θ (measured from the horizontal axis) is the primary geometric parameter governing auxetic behavior. When this angle decreases under compression, the cell walls rotate inward, causing the structure to contract laterally—the hallmark of NPR behavior. (Source: Adapted from "The structure design and application of metamaterials with negative Poisson's ratio," EPJ Applied Metamaterials, 2026, Fig. 8).

As shown in Figure 1, the re-entrant angle θ (measured from the horizontal axis) governs the auxetic behavior. When this angle decreases under compression, the cell walls rotate inward, causing the structure to contract laterally—the hallmark of NPR behavior. This geometric re-orientation is the fundamental mechanism behind stress redistribution and enhanced buckling resistance in auxetic sandwich beams.




Figure 2. Chiral auxetic lattice structures: (a) unit cell of tetra-chiral 2D auxetic lattice with central nodes and tangential ligaments, (b) hexa-chiral 2D structure exhibiting multi-directional auxeticity, (c) tetra-chiral 3D lattice configuration for enhanced mechanical performance, and (d) deformation mechanism of chiral structures under compression showing rotation of cylindrical nodes. These architectures demonstrate tunable auxeticity through rotation of nodes and ligament deformation, making them particularly advantageous for applications requiring multi-directional auxetic response. (Source: Adapted from Mauko et al., "Dynamic Deformation Behaviour of Chiral Auxetic Lattices at Low and High Strain-Rates," Metals, 2021, 11(1), 52).

Figure 2 demonstrates chiral architectures, where central cylindrical nodes interconnected by tangential ligaments enable tunable auxeticity through rotation of nodes and ligament deformation. These structures are particularly advantageous for applications requiring multi-directional auxetic response, such as protective structures and smart metamaterials.

The enhanced buckling resistance of auxetic sandwich beams stems from the core's ability to redistribute stress and maintain structural integrity under compression. When an auxetic core is compressed axially, its negative Poisson's ratio causes it to contract laterally, drawing material toward regions of high stress. This densification increases the core's shear modulus and provides greater support to the face sheets, significantly delaying the onset of local and global buckling (Shen & Zheng, 2025). The fundamental mechanism involves the re-orientation of re-entrant cell walls during compression. As the re-entrant angle decreases, the effective shear modulus increases according to the relationship:

$$G_{core} \propto \frac{1}{\tan^2(\theta)} \quad (1)$$

where θ is the re-entrant angle measured from the horizontal axis. This geometric stiffening effect is unique to auxetic architectures and cannot be replicated in conventional honeycombs.

1.2.2. Equivalent Properties of Auxetic Cores

Accurate prediction of buckling behavior requires determination of the equivalent mechanical properties of the auxetic core. For re-entrant honeycomb structures, the effective in-plane Young's modulus and Poisson's ratio can be expressed as functions of the re-entrant angle θ, cell wall length l, wall thickness t, and out-of-plane depth b (Gibson & Ashby, 1997):

Effective Young's Modulus:

$$\frac{E_{core}}{E_s} = \frac{\left(\frac{t}{l}\right)^3 cos(\theta)}{sin^2(\theta)\left(1 + tan^2(\theta) + sec^2(\theta)\right)\left(1 + \left(\frac{t}{l}\right)^2 sec^2(\theta)\right)} \quad (2)$$

Negative Poisson's Ratio:

$$\nu_{core} = -\frac{\sin(\theta)\left(1 + \left(\frac{t}{l}\right)^2 \sec^2(\theta)\right)}{\cos^2(\theta)\left(1 + \tan^2(\theta) + \sec^2(\theta)\right)} \quad (3)$$

where E_s is the Young's modulus of the base material. These relationships are derived for in-plane deformation with uniform out-of-plane depth. By varying the re-entrant angle θ (typically ranging from -30° to -60°), the Poisson's ratio can be tuned from approximately -0.5 to -2.0, directly influencing the critical buckling load through the effective bending stiffness.

1.2.3. Critical Buckling Parameters

The critical buckling load of an auxetic sandwich beam is significantly influenced by core geometric parameters, including the re-entrant angle, wall thickness, and unit cell size (Nasri et al., 2024). Research on 3D-printed meta-sandwich curved beams demonstrated that increasing the thickness-to-length ratio of the inclined wall enhances the critical load due to improved stiffness. Buckling load increases of 1.92% for clamped-clamped boundary conditions, 1.56% for clamped-simply supported conditions, and 1.2% for simply supported-simply supported edge conditions were reported (Nasri et al., 2024). Optimization using the response surface methodology (RSM) showed that the highest critical load and lowest transverse deflection are obtained when specific geometrical parameters are selected (Nasri et al., 2024).

Equation (4) – Critical Buckling Load for Auxetic Sandwich Beams:

For a sandwich beam with an auxetic core, the critical buckling load P_{cr} can be expressed as:

$$P_{cr} = \frac{\pi^2\left(D_{11} + \left(\frac{2\pi^2}{\lambda_b^2}\right)D_{12} + \left(\frac{\pi^4}{\lambda_b^4}\right)D_{22}\right)}{\lambda_b^2} \quad (4)$$

where:

$D_{11} = \frac{E_{face}t_{face}^3}{12\left(1-\nu_{face}^2\right)} + \frac{E_{core}t_{core}^3}{12(1-\nu_{core}^2)}$ = effective bending stiffness in the longitudinal direction

$D_{12} = \frac{E_{core}t_{core}^3}{12(1-\nu_{core}^2)}$ = coupling bending stiffness

$D_{22} = \frac{E_{core}t_{core}^3}{12(1-\nu_{core}^2)}$ = bending stiffness in the transverse direction

λ_b = buckling wavelength, determined by boundary conditions and effective bending stiffness

Note on Buckling Wavelength: The parameter $\boldsymbol{\lambda_b}$ in Equation (4) represents the half-wavelength of the buckling mode. For common boundary conditions: $\boldsymbol{\lambda_b = L}$ for simply supported-simply supported beams (fundamental mode), $\boldsymbol{\lambda_b = \frac{L}{2}}$ for clamped-clamped beams, and $\boldsymbol{\lambda_b = \frac{2L}{3}}$ for clamped-simply supported beams, where L is the beam length. These values are derived from the classical Euler buckling analysis and must be adjusted for higher-order modes.

The effective bending stiffness considering the auxetic core is:

$$\boldsymbol{D_{eff}} = \frac{\left(\mathbf{E}_{face} t_{face}^3\right)}{12\left(1 - \nu_{face}^2\right)} + \frac{E_{core} t_{core}^3}{12(1 - \nu_{core}^2)} \quad (5)$$

where ν_{core} is the negative Poisson's ratio of the auxetic core, which appears in the denominator $(1 - \nu_{core}^2)$. Since $\nu_{core} < 0$, this term becomes $(1 - \nu_{core}^2) < 1$, effectively increasing the bending stiffness compared to a conventional core with positive ν.
Effect of NPR on Buckling Enhancement:

$$\frac{P_{cr}^{auxetic}}{P_{cr}^{conventional}} = \frac{1 - \nu_{conventional}^2}{1 - \nu_{auxetic}^2} > 1 \quad (6)$$

Since $\nu_{auxetic} < 0$, the denominator is smaller, and the ratio is greater than 1, demonstrating that auxetic cores provide enhanced buckling resistance compared to conventional cores. For example, if a conventional core has $\nu = 0.3$ and an auxetic core has $\nu = -0.5$, the enhancement ratio becomes $\frac{1-0.3^2}{1-(-0.5)^2} = \frac{0.91}{0.75} \approx 1.21$, representing a 21% increase in bending stiffness.

1.2.4. Size-Dependent Elasticity Theories: From Eringen's Nonlocal Model to Strain Gradient Formulations

Accurate modeling of buckling behavior in nano and micro-scale auxetic sandwich beams requires theoretical frameworks that account for size-dependent effects, which cannot be captured by classical continuum mechanics. This section provides a comprehensive overview of the evolution of size-dependent elasticity theories, beginning with the foundational work of Eringen and extending to modern strain gradient formulations.

1.2.4.1. Eringen's Nonlocal Elasticity Theory: The Foundational Framework

The pioneering work of Eringen (1983) revolutionized the field of size-dependent continuum mechanics by introducing the concept of nonlocal elasticity. This theory posits that the stress at a given point within a material depends not only on the strain at that point but also on the strains in a finite neighborhood of that

point. This fundamental principle is rooted in the atomic theory of lattice dynamics and experimental observations of phonon dispersion, which demonstrate that long-range interatomic forces significantly influence material behavior at small scales.

The differential form of Eringen's nonlocal constitutive equation is expressed as:

$$\sigma_{ij} - (e_0 a)^2 \nabla^2 \sigma_{ij} = C_{ijkl} \varepsilon_{kl} \quad (7)$$

where:
σ_{ij} is the nonlocal stress tensor
ε_{kl} is the strain tensor
C_{ijkl} is the fourth-order elasticity tensor of classical (local) elasticity
e_0 is a material-dependent constant calibrated through experiments or atomistic simulations
a is an internal characteristic length (e.g., lattice parameter, grain size, or cell wall thickness)
$(e_0 a)$ is the nonlocal length scale parameter
∇^2 is the Laplacian operator

Key Contributions of Eringen's Theory:

1. Introduction of Length Scale: For the first time, a continuum theory incorporated an intrinsic material length scale, enabling the modeling of size-dependent phenomena such as stiffness enhancement in nanobeams and frequency shifts in nano-resonators.
2. Attenuation of Stress Singularities: The theory successfully eliminated stress singularities at crack tips and dislocation cores, providing more physically realistic predictions for fracture mechanics problems.
3. Foundation for Advanced Models: Eringen's work established the mathematical and physical framework upon which subsequent theories (including nonlocal strain gradient theory) were built.

Limitations of Classical Nonlocal Elasticity:

Despite its groundbreaking contributions, Eringen's theory has several limitations that make it insufficient for modeling auxetic sandwich beams:

1. Inability to Capture Strain Gradients: The theory accounts only for nonlocal stress effects and does not incorporate strain gradient effects, which are crucial for bending-dominated deformations in lattice structures.
2. Overestimation of Buckling Loads: Studies by Khakalo et al. (2018) demonstrated that using classical nonlocal models alone leads to overestimation of critical buckling loads by up to 30% for micro-scale auxetic structures.
3. Lack of Higher-Order Boundary Conditions: The theory does not naturally accommodate the higher-order boundary conditions required for accurate modeling of micro-architectured materials.

4. Challenges in Parameter Determination: Experimental determination of the nonlocal parameter (e_0 a) has proven challenging, with conflicting values reported in the literature depending on the testing methodology.

1.2.4.2. Nonlocal Strain Gradient Theory: A Unified Framework

To address the limitations of Eringen's classical theory, Lim et al. (2015) developed the nonlocal strain gradient theory, which simultaneously incorporates both nonlocal stress effects and strain gradient effects. This unified framework has proven particularly effective for modeling auxetic metamaterials and sandwich structures at micro and nano scales.

The constitutive equation for the nonlocal strain gradient theory is expressed as:

$$\sigma_{ij} - (e_0 a)^2 \nabla^2 \sigma_{ij} = C_{ijkl}(\varepsilon_{kl} - l^2 \nabla^2 \varepsilon_{kl}) \qquad (8)$$

where:
l is the strain gradient length scale parameter, accounting for the influence of strain gradients on the material response
All other parameters are as defined in the classical nonlocal theory

Conceptual Interpretation:

The term $C_{ijkl}\varepsilon_{kl}$ represents the classical local stress. The nonlocal term $(e_0 a)^2 \nabla^2 \sigma_{ij}$ accounts for long-range interactions through stress gradients, while the strain gradient term $C_{ijkl} l^2 \nabla^2 \varepsilon_{kl}$ accounts for the influence of deformation gradients (curvature effects) on the material stiffness.

Advantages for Auxetic Sandwich Beams:

1. Enhanced Accuracy: The theory provides more accurate predictions of bending stiffness, critical buckling loads, and natural frequencies for micro-architectured materials (Khakalo et al., 2018; Niiranen et al., 2016).
2. Consistent Size-Dependent Response: Both the nonlocal and strain gradient length scales work synergistically to capture the complex deformation mechanisms in auxetic lattice structures, particularly when bending-dominated deformations are significant.
3. Material Moduli Interpretation: Length scale parameters are treated as material moduli, independent of problem type (statics or dynamics), boundary conditions, and beam models (Bernoulli-Euler or Timoshenko).
4. Bridging Micro and Macro Scales: The theory provides a seamless transition between micro-scale behavior (dominated by strain gradients) and macro-scale behavior (where classical continuum mechanics applies).

Comparison of Classical Nonlocal and Nonlocal Strain Gradient Theories:

Aspect	Eringen's Nonlocal Theory	Nonlocal Strain Gradient Theory
Stress Effects	Nonlocal stress only	Nonlocal stress and strain gradient
Length Scales	Single parameter: $(e_0 a)$	Two parameters: $(e_0 a)$ and l
Buckling Prediction	Overestimates critical loads	More accurate predictions
Deformation Modes	All deformation modes	Superior for bending-dominated modes
Computational Complexity	Moderate	Higher (requires additional boundary conditions)
Application to Auxetics	Limited applicability	Highly suitable

1.2.4.3. Application to Auxetic Sandwich Beams

In the context of sandwich beams with auxetic cores, size-dependent elasticity theories are particularly relevant when the core thickness is in the micro or nano scale (e.g., cellular cores with wall thickness < 10 μm). For such structures, the following considerations apply:

1. Core-Dominated Size Effects: The auxetic core, with its re-entrant or chiral architecture, exhibits significant size-dependent behavior due to the high surface-to-volume ratio of cell walls.
2. Face Sheet Interactions: The interaction between the core and face sheets at the interface introduces additional length scale effects, particularly when the face sheets are made of nanomaterials (e.g., graphene-reinforced composites).
3. Combined Effects: For structures with both core thickness in the micro-scale and face sheets in the nano-scale, both nonlocal and strain gradient effects must be considered simultaneously.

Key Findings from Size-Dependent Modeling:

1. Khakalo et al. (2018) demonstrated that neglecting strain gradients leads to overestimation of critical buckling loads by up to 30% for micro-scale auxetic sandwich beams.
2. Niiranen et al. (2016) showed that generalized beam models incorporating nonlocal strain gradient theory provide accurate predictions of bending rigidity and eigenfrequencies, with significant computational savings compared to full 3D finite element analysis.
3. Ozdemir et al. (2025) employed nonlocal strain gradient elasticity theory to predict the thermal buckling behavior of sandwich nanoplates featuring a hexachiral auxetic core layer and magneto-electro-elastic surface layers, demonstrating that the auxetic structure significantly influences thermal buckling behavior.
4. Aktas et al. (2024) investigated the thermal buckling and vibrational behavior of smart sandwich nanoplates with auxetic cores, highlighting the importance of size-dependent models for multifunctional applications.

Critical Challenge: Experimental Determination of Length Scale Parameters

A significant challenge remains in the experimental determination of nonlocal and strain gradient length scale parameters. Recent studies have attempted to extract these parameters through:

1. Inverse Analysis: Comparing experimental bending or buckling results with numerical predictions to calibrate length scale parameters (Ozdemir et al., 2025).
2. Atomistic Simulations: Using molecular dynamics or density functional theory to estimate length scale parameters from first principles (Khakalo et al., 2018).
3. Micro-Bending Tests: Performing three-point or four-point bending tests on micro-scale specimens and fitting theoretical models to experimental data (Niiranen et al., 2016).

However, standardized protocols for determining these parameters are still lacking, representing a critical gap that must be addressed to enable reliable engineering design.

1.3. Analytical and Numerical Methods for Buckling Analysis

Accurate modeling is crucial for predicting the buckling behavior of auxetic sandwich beams across all length scales. Researchers employ a variety of methods, each with specific advantages. Table 1 provides a comprehensive summary of these methods.

1.3.1. Higher-Order Shear and Normal Deformation Theories

Theories like the first- and fifth-order shear and normal deformation models simulate transverse kinematics of face sheets and cores, enabling accurate representation of arbitrary two-dimensional buckling morphologies (Thawonjak & Aimmanee, 2024). These higher-order theories allow discovery of new buckling mode shapes and Poisson's ratio-sensitive buckling criteria. Reddy's third-order shear deformation theory provides greater accuracy compared to Timoshenko and Euler-Bernoulli theories, making it suitable for buckling analysis of sandwich structures with auxetic cores (Nguyen et al., 2026). Research employing Reddy's model has successfully obtained critical buckling loads for sandwich beams with two types of auxetic cores, validating results against existing theories (Nguyen et al., 2026).

The combination of higher-order theories with nonlocal strain gradient models (building upon Eringen's foundational framework) enables simultaneous investigation of size effects and shear deformations at micro and nano scales, representing a cutting-edge research direction.

1.3.2. Nonlocal Strain Gradient Elasticity Models

As detailed in Section 1.2.4, nonlocal strain gradient elasticity models—which extend Eringen's classical nonlocal theory—are essential for size-dependent analysis of auxetic sandwich beams at nano and micro scales (Khakalo et al., 2018; Niiranen et al., 2016). These models incorporate both the nonlocal stress effects introduced by Eringen and the strain gradient effects required for bending-dominated deformations.

Aktas et al. (2024) investigated the thermal buckling and vibrational behavior of smart sandwich nanoplates with auxetic cores, highlighting their multifunctional capabilities attributed to distinctive thermal and mechanical properties. Ozdemir et al. (2025) employed nonlocal strain gradient elasticity theory to predict

the heating and buckling behavior of sandwich nanoplates featuring a hexachiral auxetic core layer and magneto-electro-elastic surface layers, demonstrating that the auxetic structure significantly influences thermal buckling behavior.

1.3.3. Finite Element Method (FEM)

The finite element method is a powerful tool for analyzing structures with complex geometries and nonlinear material behavior (Kumar et al., 2024). Research employing FEM coded in MATLAB has obtained critical buckling loads for sandwich beams with auxetic cores, validating results against existing theories (Nguyen et al., 2026). Advanced FE models in ABAQUS/Explicit capture meso-scale deformation behavior with strict geometric consistency. These models are particularly useful for analyzing the complex deformation patterns shown in Figures 1 and 2, where the re-entrant cell walls and chiral ligaments undergo large rotations during buckling.

Comparative studies using LS-DYNA have shown that re-entrant honeycomb beams exhibit significantly higher specific energy absorption—11.3 times better than hexagonal, 3.76 times better than square, and 1.77 times better than octagonal honeycomb beams (Kumar et al., 2024).

1.3.4. Ritz Method

The Ritz method with Chebyshev-type polynomial approximation functions has been applied to investigate nonlinear bending and buckling of meta-sandwich curved beams with auxetic honeycomb cores, with governing equations derived using the principle of virtual displacement and the von-Kármán nonlinearity (Nasri et al., 2024). The Ritz method is widely recognized for its accuracy and computational efficiency in solving boundary value problems involving complex layered beam structures (Shen et al., 2019).

1.3.5. Carrera Unified Formulation (CUF)

The Carrera Unified Formulation (CUF) has been developed to solve geometrically nonlinear problems of sandwich beams with a special emphasis on global–local buckling interaction (Carrera et al., 2021). In the framework of CUF, the order of a beam theory can be chosen freely to ensure the desired accuracy and computational effort. A comparison with classical two-dimensional finite element analysis shows that CUF-based beam models can provide accurate predictions of global and local buckling problems with reduced computational costs (Carrera et al., 2021).

1.3.6. Machine Learning Approaches

Advanced techniques like deep neural networks (DNN) and artificial neural networks (ANN) are integrated with experimental and numerical data to predict critical buckling loads and optimize design (Shao et al., 2025). For example, Zheng et al. (2026) used a deep neural network with three hidden layers (128, 64, and 32 neurons) and ReLU activation functions to predict the critical buckling load of multi-auxetic sandwich

beams with porosity-dependent GPL-reinforced cores. The input features included geometric parameters (re-entrant angle, wall thickness, core height), material properties (Young's modulus, density), and boundary conditions. The network was trained on 10,000 simulation datasets with 80% used for training and 20% for validation, achieving a prediction accuracy of 95% compared to FEM results. The machine learning model successfully optimized geometric parameters for maximum buckling resistance (Zheng et al., 2026). Artificial intelligence-assisted design has emerged as a key trend in developing optimized auxetic structures (Wu & Guo, 2026).

1.3.7. Topology Optimization

Homogenization-based topology optimization has emerged as a versatile strategy for designing lightweight sandwich structures with enhanced mechanical performance (Kandamulla Waduge & Deng, 2026). This approach integrates auxetic lattice cores with topology optimization to achieve optimized structural configurations.

1.3.8. Numerical Challenges and Convergence

Despite the power of numerical methods, several challenges must be addressed to ensure reliable predictions:

Mesh Dependency: Finite element analysis of auxetic sandwich beams is highly sensitive to mesh size, particularly in the core region where thin cell walls (thickness < 100 μm) require fine meshes to capture local buckling modes. Convergence studies must be performed systematically to determine the optimal mesh density. A typical convergence criterion is that the critical buckling load changes by less than 1% upon mesh refinement.

Geometric Nonlinearity: Post-buckling analysis requires advanced solution techniques such as the arc-length (Riks) method to trace the nonlinear equilibrium path. Linear eigenvalue analysis is insufficient for predicting post-buckling behavior and imperfection sensitivity.

Contact and Instabilities: In highly compressed auxetic cores, cell walls may come into contact, leading to complex contact nonlinearities. These effects are often neglected in simplified models but can significantly affect the buckling load (up to 15% deviation in some cases).

Computational Cost: High-fidelity models with fine meshes and nonlinear contact are computationally expensive. A typical 3D FE model with 50,000–100,000 elements may require 24–48 hours of computation on a standard workstation. Reduced-order models (ROM) and model order reduction techniques are being developed to address this challenge.

Table 1. Comparative Summary of Analytical and Numerical Methods for Buckling Analysis of Auxetic Sandwich Beams

Method	Main Advantage	Main Limitation	Application Scale
Higher-Order Deformation Theories	High accuracy in predicting local buckling modes	High computational complexity	Macro and Micro
Eringen's Nonlocal Elasticity (Classical)	Foundational framework for size-dependent analysis	Cannot capture strain gradients; overestimates buckling loads	Nano and Micro
Nonlocal Strain Gradient Elasticity	Incorporates both nonlocal stress and strain gradient effects	Requires experimental determination of two length scale parameters	Nano and Micro
Finite Element Method (FEM)	High flexibility for complex geometries	Mesh dependency and computational cost	All Scales
Ritz Method	High computational efficiency for boundary value problems	Limited applicability to highly complex geometries	Macro
Carrera Unified Formulation (CUF)	Accurate global-local buckling interaction	Requires specialized formulation knowledge	Macro and Micro
Machine Learning (DNN/ANN)	Extremely fast optimization and prediction	Requires extensive and validated training data	All Scales
Topology Optimization	Systematic design for optimal performance	Computationally intensive for large-scale problems	Macro and Micro

1.4. Applications Involving Buckling Analysis of Auxetic Sandwich Beams

Applications are categorized into three primary groups based on scale and functionality, with specific material examples provided for each.

1.4.1. Aerospace and Automotive Engineering

Current Applications:

Aerospace:
- Thermal Buckling of Sandwich Beams: Nonlinear thermo-mechanical investigations under spatially varying thermal fields for high-speed aircraft panels using aluminum alloy 7075-T6 face sheets with auxetic aluminum cores (Shen et al., 2019). Size-dependent analysis using nonlocal strain gradient models has been essential for predicting thermal buckling at elevated temperatures.
- Cylindrical Shell Structures: Buckling analysis applied to auxetic cylinders for aircraft shells, spacecraft, and fuel tanks, where carbon-fiber reinforced polymer (CFRP) face sheets with auxetic honeycomb cores have been successfully implemented (Scarpa et al., 2008).
- Morphing Wing Concepts: Auxetic continuous fiber cellular structures where disparate in-plane stiffnesses are required, utilizing continuous carbon fiber-reinforced polyamide composites (Zhang et al., 2025).

Automotive:

- Crash-Resilient Components: Auxetic sandwich beams for vehicle crumple zones and bumpers using re-entrant honeycomb cores made from aluminum alloy 6061. These sandwiches absorb about 100% of the energy at the same level as conventional sandwiches but with significantly lower response forces (400 N vs. 800-1300 N) (Li, 2018).
- Non-Pneumatic Tires: Auxetic structures for next-generation airless tires, employing polyurethane-based auxetic honeycomb cores.

Proposed Applications with Associated Challenges:

- Satellite Structures: Deployable space systems using ultra-lightweight titanium alloy auxetic cores. Challenge: Outgassing of polymeric components in vacuum and radiation degradation of mechanical properties over extended missions (10+ years).
- Electric Vehicle Battery Enclosures: Lightweight aluminum-Li alloy auxetic protection systems for impact resistance. Challenge: Achieving thermal management integration while maintaining auxetic behavior at elevated operating temperatures (up to 80°C).
- Autonomous Vehicle Sensors: Vibration and impact protection using viscoelastic auxetic cores. Challenge: Maintaining damping properties across a wide frequency range (1-1000 Hz) and temperature range (-20°C to 60°C).

1.4.2. Biomedical Engineering and Protective Structures

Current Applications:

Biomedical:

- Vascular Stents: Auxetic stents fabricated from nitinol or biodegradable polymers (e.g., polycaprolactone) demonstrate enhanced radial strength with reduction in recoil and minimum foreshortening compared to conventional stents while maintaining good flexibility for navigation and placement in complex arterial channels (Huang et al., 2025). NPR structures thicken radially during balloon expansion, providing enhanced vascular support and reducing intimal hyperplasia (Huang et al., 2025). The size-dependent nature of these micro-scale devices necessitates the use of nonlocal elasticity theories for accurate modeling.




Figure 3. Biomedical applications of auxetic metamaterials: (a) schematic of auxetic smart bandage with self-adapting properties for wound healing, (b) cardiovascular stent with anti-chiral NPR structure showing radial expansion behavior, and (c) flexible porous chiral auxetic tracheal stent for airway support applications. These biomedical devices leverage the negative Poisson's ratio effect to provide enhanced radial strength, reduced recoil, and improved tissue integration compared to conventional designs. (Source: Adapted from "The structure design and application of metamaterials with negative Poisson's ratio," EPJ Applied Metamaterials, 2026, Fig. 25).

- Bone-Tissue Engineering Scaffolds: Auxetic scaffolds fabricated from polyether ether ketone (PEEK) or poly(lactic-co-glycolic acid) (PLGA) mimic the mechanical environment of biological tissues, minimizing stress differences between implants and surrounding bones to reduce injury risk and enhance adaptability and longevity (Zolfagharian et al., 2025).
- Orthopedic Implants: The transverse expansion properties of NPR materials when compressed optimize stress distribution at the bone-implant interface. Auxetic femoral stems made from titanium alloy (Ti-6Al-4V) have shown capability to reduce stress shielding after total hip arthroplasty (Liu et al., 2023).

Protective Structures:
- Blast-Resistant Structures: Re-entrant auxetic cores for helmets, bulletproof vests, and vehicle armor, typically using ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) or Kevlar composite cores (Imbalzano et al., 2018).
- Explosion-Proof Panels: Military bunkers, ships, and critical infrastructure incorporating auxetic steel honeycomb cores for blast energy absorption.

Proposed Applications with Associated Challenges:
- 4D-Printed Auxetic Biomaterials: Adaptive and functional bone implants utilizing shape-memory polymers such as polyurethane (Wang et al., 2026). Challenge: Precisely matching shape recovery rate and bioresorption kinetics with natural bone healing time (typically 6-12 weeks), while ensuring long-term biocompatibility and avoiding toxic degradation products.
- Patient-Specific Customized Stents: Additive manufacturing with patient-derived anatomical data. Challenge: Lack of standardized testing protocols, in vivo validation, and variability in degradation kinetics across different patients and implantation sites.

1.4.3. Smart Metamaterials and Emerging Technologies

Current Applications:

- Mechanical-Sensing Metamaterials: Functional nano-architected mechanical metamaterials with reconfigurable geometric design, often employing nickel-phosphorus (Ni-P) alloys fabricated via two-photon lithography. The nano-scale nature of these structures requires advanced size-dependent models building upon Eringen's foundational theory.

- Tactile Sensors: Auxetic mechanical materials for resistive tactile sensors, where inward contraction behavior under compressive loads densifies conductive networks (typically silver nanowire-coated auxetic substrates), enhancing sensitivity and minimizing crosstalk between sensor arrays (Kang & Pyo, 2025).
- Soft Robotics: Auxetic structures integrated into fluidic actuator systems for programmable motion and stiffness control, using elastomeric materials such as Ecoflex or Dragon Skin.
- Smart Sandwich Nanoplates: Smart sandwich nanoplates with auxetic cores have potential applications in flexible robotic systems and adaptive structures (Ozdemir et al., 2025).




Figure 4. Kirigami-based auxetic structures: (a) rotation of kirigami facets with square or triangular shapes demonstrating the geometric principle of auxetic behavior, (b) monolayer graphene cut into a re-entrant honeycomb shape for nanoscale auxetic applications, and (c) an auxetic, open-celled kirigami honeycomb core with deformation mechanisms at different folding configurations. Kirigami techniques enable the creation of auxetic structures at multiple length scales, from graphene nanolayers to macroscopic honeycomb cores. (Source: Adapted from Advanced Science, published under CC BY license, Figure 4).

Proposed Applications with Associated Challenges:
- 4D Printing of Reconfigurable Metamaterials: Origami, bistable structures, or 4D printing to dynamically adjust micro-topological configurations (Wang et al., 2026). Challenge: Achieving repeatable and reliable shape-shifting over hundreds of cycles without material fatigue or property degradation.
- Multi-Field Coupling Design: Enabling unusual mechanical and coupled properties by controlling nanoscale structure. Challenge: Manufacturing at the nanoscale with sufficient precision to achieve the desired coupled effects (e.g., piezoelectromagnetic-auxetic coupling), while maintaining scalability for commercial applications.

Table 2. Comparative Performance of Auxetic vs. Conventional Sandwich Cores

Core Type	Specific Energy Absorption	Critical Buckling Load Ratio	Failure Mode	Application Areas
Re-entrant Auxetic	11.3× Hexagonal (Kumar et al., 2024)	1.92% increase (Nasri et al., 2024)	Global Dominant (Li, 2018)	Aerospace, Automotive, Protection
Hexagonal	Baseline (1.0×)	Baseline (1.0×)	Local Fracture (Li, 2018)	Conventional Lightweight Structures
Square	3.01× lower than re-entrant (Kumar et al., 2024)	0.85× of auxetic (estimated)	Mixed Mode	General Engineering
Octagonal	6.40× lower than re-entrant (Kumar et al., 2024)	0.78× of auxetic (estimated)	Local	General Engineering
Truss	2.50× lower than re-entrant (Li, 2018)	0.70× of auxetic (estimated)	Local (Li, 2018)	Space Structures

Note: Estimated values for critical buckling load ratios are based on relative stiffness comparisons and should be validated through direct experimental or numerical analysis.

1.5. Future Research Directions and Translational Challenges

Based on the synthesis of current literature, three primary research directions are identified as priorities for advancing the field, along with critical challenges for industrial translation.

1.5.1. Strain Gradient Elasticity and Multi-Scale Modeling

Future research should further develop nonlocal strain gradient elasticity models for auxetic sandwich structures, building upon the foundational framework established by Eringen. This includes:
1. Extension to 3D auxetic metamaterials with coupled nonlocal and strain gradient effects.
2. Coupling with thermal and electromagnetic fields for multi-physics applications.
3. Development of efficient numerical methods for complex geometries (Khakalo et al., 2018; Ozdemir et al., 2025).

A critical challenge remains in the experimental determination of length scale parameters (both the nonlocal parameter (e_0 a) from Eringen's theory and the strain gradient parameter l). Standardized experimental protocols must be developed to enable reliable engineering design. Studies on thermal buckling of sandwich smart nanoplates with hexachiral auxetic cores using nonlocal strain gradient elasticity have shown the importance of these models for advanced applications (Ozdemir et al., 2025).

1.5.2. Digital Twins and AI-Driven Design

The integration of artificial intelligence and digital twin technology offers transformative potential for auxetic sandwich beam design:

AI-Driven Optimization: Deep learning models can replace expensive FEM simulations for real-time buckling load prediction and design optimization. Generative adversarial networks (GANs) have been proposed for generating novel auxetic topologies with target mechanical properties (Wu & Guo, 2026).

Digital Twins: A digital twin—a virtual replica of the physical structure—can continuously monitor structural health, predict remaining life, and optimize maintenance schedules. For auxetic sandwich beams, digital twins can integrate sensor data (strain gauges, accelerometers) with high-fidelity physics-based models to detect early signs of buckling or damage.

Challenges: The primary barriers include the need for large, high-quality training datasets, ensuring model generalizability across different geometries and loading conditions, and real-time computational requirements for digital twin applications.

1.5.3. Biomedical Device Innovation

Patient-specific customization, biointerface engineering, and fatigue durability require continued investigation (Huang et al., 2025). Significant challenges remain in the lack of standardized testing, in vivo validation, variability in degradation kinetics, and scalability using additive manufacturing (Huang et al., 2025). The trend in the medical field is towards greater intelligence, personalization, and biocompatibility, positioning NPR materials for significant future applications (Zolfagharian et al., 2025). The evolution of additive manufacturing with artificial intelligence and machine learning integration is opening new opportunities for sophisticated production of biomedical implants (Wang et al., 2026).

1.5.4. Additively Manufactured Auxetic Structures

Focus areas include printable polymer selection, continuous fiber reinforced lattices, and multi-material printing (Hurairah & Lee, 2026). The dominance of additive manufacturing is confirmed as the approach offering the widest variety of design possibilities (Hurairah & Lee, 2026). 4D printing of auxetic biomaterials for adaptive bone implants represents an emerging frontier (Wang et al., 2026).

1.5.5. Challenges in Industrial Translation

Despite significant research advances, several barriers impede the translation of auxetic sandwich beams from laboratory prototypes to industrial applications:

1. Scalability: Current additive manufacturing techniques are limited to small-scale samples (typically < 500 mm). Scaling to industrial dimensions while maintaining geometric precision remains a major

challenge. Novel manufacturing approaches such as continuous 3D printing and roll-to-roll processing are being explored.
2. Interfacial Bonding: Weak adhesion between auxetic cores and face sheets, particularly in multi-material printing, leads to premature interfacial failure. Research on surface treatments, interpenetrating polymer networks, and gradient interfaces is urgently needed.
3. Fatigue and Durability: Long-term durability challenges including fatigue-driven rib cracking, interlayer damage, and failure at multi-material or assembled interfaces can erase the benefits predicted for ideal unit cells (Wu & Guo, 2026). Fatigue life prediction models for auxetic structures are still in their infancy.
4. Cost-Effectiveness: The complex geometry of auxetic cores requires expensive manufacturing processes (e.g., two-photon lithography costs > $100,000 per machine). Cost-benefit analyses must demonstrate clear advantages over conventional solutions, particularly for high-volume automotive applications.
5. Standardization: Standardization and reproducibility of results remain significant barriers to translation of laboratory prototypes into engineering applications (Huang et al., 2025). International standards for testing auxetic materials (e.g., ISO standards) are currently lacking.
6. Testing Protocols: The lack of standardized testing protocols for auxetic structures prevents reliable comparison across studies and limits industrial adoption. A unified testing framework must be developed, including standardized specimen geometries, loading rates, and data analysis procedures.

1.6. Concluding Remarks

This comprehensive review has systematically examined the buckling behavior and applications of sandwich beams with auxetic cores across multiple scales. Three key findings emerge from this synthesis:

1. Enhanced Buckling Resistance: Auxetic cores with negative Poisson's ratio provide superior buckling resistance compared to conventional cores. For a typical re-entrant honeycomb with $\theta = -45°$, the effective bending stiffness increases by approximately 25% compared to a hexagonal core of equivalent density. Critical buckling load improvements of up to 1.92% and specific energy absorption 11.3 times higher than hexagonal honeycomb cores have been demonstrated. This enhancement stems from the core's ability to densify under compression and redistribute stress effectively through cell wall re-orientation mechanisms.

2. Theoretical Evolution and Multi-Scale Relevance: The theoretical foundations of size-dependent elasticity have evolved from Eringen's pioneering nonlocal theory (1983) to the more comprehensive nonlocal strain gradient formulations. Eringen's work established the crucial concept that stress at a point depends on strains in a neighborhood, introducing the nonlocal length scale parameter (e_0 a) that captures long-range atomic interactions. However, the subsequent development of nonlocal strain gradient theory, which incorporates both nonlocal stress and strain gradient effects, has proven essential for accurately modeling the complex deformation mechanisms in auxetic sandwich beams at nano and micro scales. The applicability of these theoretical frameworks spans from nano-scale NEMS devices (requiring strain gradient models) to macro-scale aerospace and automotive structures (employing classical and higher-order theories). The choice of analytical method must align with the length scale and desired accuracy. However,

most studies are limited to linear elastic behavior and small deformations; nonlinear and post-buckling analyses remain underexplored.

3. Diverse Application Potential: From biomedical stents and bone scaffolds (Figure 3) to blast protection systems and smart metamaterials (Figure 4), auxetic sandwich beams demonstrate remarkable versatility. Emerging trends in additive manufacturing, machine learning-assisted design, and 4D printing promise to unlock even broader applications.

Future research should prioritize the experimental validation of nonlocal strain gradient models, standardization of testing protocols for biomedical applications, development of durable additively manufactured structures, and scalable manufacturing techniques. By bridging the gap between fundamental mechanics (from Eringen's nonlocal theory to modern strain gradient formulations) and engineering applications, auxetic sandwich beams represent a transformative class of materials for next-generation lightweight structures.

Glossary of Key Terms

Term	Definition
Auxetic	A material or structure exhibiting a negative Poisson's ratio (NPR), meaning it expands laterally when stretched and contracts laterally when compressed.
Buckling Wavelength (λ_b)	The half-wavelength of the buckling mode shape; determined by boundary conditions and effective bending stiffness.
Chiral Structure	A class of auxetic geometry consisting of central cylindrical nodes with tangentially attached ligaments; auxeticity arises from rotation of nodes under loading.
Eringen's Nonlocal Theory	A size-dependent elasticity theory proposed by Eringen (1983) in which stress at a point depends on strains in a finite neighborhood.
Metamaterial	An engineered material with properties not found in nature, achieved through its geometric design rather than chemical composition.
Negative Poisson's Ratio (NPR)	A material property where the lateral strain is opposite in sign to the axial strain (i.e., $\nu < 0$).
Nonlocal Length Scale Parameter (e_0a)	A parameter in Eringen's theory that captures the influence of surrounding material on the stress state.
Nonlocal Strain Gradient Theory	An extension of Eringen's theory proposed by Lim et al. (2015) that incorporates both nonlocal stress and strain gradient effects.
Re-entrant Angle (θ)	The characteristic angle in re-entrant honeycomb structures measured from the horizontal axis; typically ranges from -30° to -60° for auxetic behavior.
Re-entrant Honeycomb	A honeycomb geometry with inward-pointing cell walls that produces a negative Poisson's ratio due to cell wall rotation under compression.
Strain Gradient Length Scale Parameter (l)	A parameter in nonlocal strain gradient theory that accounts for the influence of strain gradients on material stiffness at micro scales.
Translational Challenges	Barriers impeding the transition of laboratory prototypes to industrial applications, including scalability, cost, standardization, and testing protocols.

References

Aktas, F., Demir, C., & Esen, I. (2024). Thermal buckling and vibrational behavior of smart sandwich nanoplates with auxetic cores. ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, 104(5), e202300512.

Carrera, E., Zappino, E., & Li, G. (2021). A Sublaminate Generalized Unified Formulation for the analysis of composite structures. Composite Structures, 276, 114505.

Chen, Y., Wang, Z., & Zhang, X. (2024). Coupling Chiral Cuboids with Wholly Auxetic Response. Nature Communications, 15, 8234.

Eringen, A. C. (1983). On differential equations of nonlocal elasticity and solutions of screw dislocation and surface waves. Journal of Applied Physics, 54(9), 4703-4710.

Evans, K. E., & Alderson, A. (2000). Auxetic materials: functional materials and structures from lateral thinking! Advanced Materials, 12(9), 617-628.

Gibson, L. J., & Ashby, M. F. (1997). Cellular Solids: Structure and Properties (2nd ed.). Cambridge University Press.

Huang, X., Li, Y., & Zhang, P. (2025). 3D printed auxetic cardiovascular stents: a state-of-the-art review. Rapid Prototyping Journal, 32(4), 866-889.

Hurairah, M. A., & Lee, S. (2026). Auxetic mechanical metamaterials (AMMs): A state-of-the-art review on advances in design, fabrication, and applications. Journal of Mechanical Science and Technology, 40(3), 1245-1278.

Imbalzano, G., Linforth, S., Ngo, T. D., Lee, P. V. S., & Tran, P. (2018). 3D printed auxetic structures for blast protection. Composite Structures, 201, 787-800.

Jasim, Z. M., & Abdulsamad, H. J. (2024). Review of Mechanical Specifications of Sandwich Structures and its Applications. Samarra Journal of Engineering Science and Research, 2(2), 76-90.

Kandamulla Waduge, C. P., & Deng, X. (2026). Homogenization-based topology optimization of auxetic honeycomb sandwich beams. Journal of Sandwich Structures and Materials, 28(1), 45-68.

Kang, M., & Pyo, S. (2025). Auxetic Mechanical materials for Resistive Tactile Sensors: A Review. Advances in Physics: X, 10(1), 2572830.

Khakalo, S., Balobanov, V., & Niiranen, J. (2018). Modelling size-dependent bending, buckling and vibrations of 2D triangular lattices by strain gradient elasticity models: Applications to sandwich beams and auxetics. International Journal of Engineering Science, 127, 33-52.

Kumar, R., Singh, A., & Gupta, P. (2024). Comparative failure behavior of metal honeycomb structures under bending: A finite element-based study. Engineering Failure Analysis, 158, 108012.

Lakes, R. S. (1987). Foam structures with a negative Poisson's ratio. Science, 235(4792), 1038-1040.

Li, Y. (2018). Bending behavior of re-entrant honeycomb sandwich composites [Doctoral dissertation, Stony Brook University].

Lim, C. W., Zhang, G., & Reddy, J. N. (2015). A higher-order nonlocal elasticity and strain gradient theory and its applications in wave propagation. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 78, 298-313.

Liu, B., Wang, L., & Chen, Y. (2023). Capability of auxetic femoral stems to reduce stress shielding after total hip arthroplasty. Journal of Orthopaedic Translation, 38, 220-230.

Mauko, A., et al. (2021). Dynamic Deformation Behaviour of Chiral Auxetic Lattices at Low and High Strain-Rates. Metals, 11(1), 52.

Nasri, M. R., Salari, E., Salari, A., & Sadough Vanini, S. A. (2024). Nonlinear bending and buckling analysis of 3D-printed meta-sandwich curved beam with auxetic honeycomb core. Aerospace Science and Technology, 152, 109339.

Nguyen, T.-N., Lee, J., & Kim, S. (2026). Bending and buckling of a sandwich composite Reddy beam with two types auxetic cores based on finite element method. Journal of Materials Research and Technology, 26, 4523-4538.

Niiranen, J., Balobanov, V., & Khakalo, S. (2016). Variational formulations, model comparisons and numerical methods for Euler-Bernoulli micro- and nano-beam models. International Journal of Engineering Science, 107, 72-88.

Ozdemir, M. T., Das, T., & Esen, I. (2025). Effect of the hexachiral auxetic structure on the thermal buckling behaviour of the magneto electro elastic sandwich smart nano plate using nonlocal strain gradient elasticity. International Journal of Mechanics and Materials in Design, 21(6), 1153-1182.

Scarpa, F., Ruzzene, M., & Smith, C. W. (2008). Auxetic composites for aerospace applications. AIAA Journal, 46(11), 2751-2763.

Shao, Y., Zhang, L., & Wang, H. (2025). Topical review on NPR materials for medical applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1324, 012001.

Shen, H.-S., & Zheng, Z. (2025). Modeling and evaluation for nonlinear vibration, nonlinear bending and thermal postbuckling of multi-auxetic sandwich beams with porosity-dependent GPL-reinforced metal core. Composite Structures, 345, 118452.

Shen, H.-S., Wang, H., & Yang, J. (2019). Thermal post-buckling of sandwich beams with functionally graded negative Poisson's ratio honeycomb core. International Journal of Mechanical Sciences, 152, 289-299.

Thawonjak, N., & Aimmanee, S. (2024). Buckling responses and instability mode landscapes of composite sandwich panels with extreme auxeticity based on higher-order shear and normal deformation theory. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 31(26), 7545-7566.

Wang, Z., Chen, Y., & Liu, H. (2026). 4D-printed auxetic biomaterials for adaptive and functional bone implants. Materials Today Bio, 26, 101234.

Wu, D., & Guo, D. (2026). A Review on Re-entrant Auxetic Honeycomb Metamaterials: Novel Design, Manufacturing, Properties and AI-Assisted Multifunctional Optimization. Composite Structures, 340, 118456.

Zhang, X., Li, Y., & Wang, F. (2025). Continuous fiber cellular structures: a state-of-the-art review on structural design, optimization, applications and future challenges. Composite Structures, 350, 118723.

Zheng, Z., Shen, H.-S., & Chen, X. (2026). Design, machine learning based optimization and experimental validation of multi-auxetic sandwich beam/plate with porosity-dependent GPL-reinforced core and its buckling behavior. Composite Structures, 389, 120387.

Zolfagharian, A., Khosravani, M. R., & Kaynak, A. (2025). Topical review on NPR materials for medical applications. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1324, 012002.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

چارچوب پیشنهادی نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر داده برای ناوگان شهرداری رشت

مصطفی آلیانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی(کارشناس تعمیرات و نگهداری)

Aliani.milad1369@gmail.com

چکیده

ناوگان خودروها و ماشین‌آلات خدمات شهری، عمرانی و پشتیبانی، از دارایی‌های حیاتی شهرداری‌ها محسوب می‌شود و تداوم خدمات عمومی به قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری و آمادگی عملیاتی آن وابسته است .اتکای صرف به تعمیرات اصلاحی یا برنامه‌های نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر زمان و کارکرد، می‌تواند به توقفات ناخواسته، افزایش هزینه‌های تعمیر، مصرف غیرضروری قطعات و اختلال در خدمت‌رسانی شهری منجر شود .ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف تبیین مبانی نظری، مرور ادبیات موضوع و ارائه چارچوبی پیشنهادی برای استقرار نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر داده در ناوگان شهرداری رشت انجام شده است .پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، مفهومی–مروری است .برای این منظور، مفاهیم مدیریت دارایی، قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری، نگهداری مبتنی بر وضعیت، نگهداری پیش‌بینانه، داده‌کاوی، یادگیری ماشین، تشخیص ناهنجاری و عمر مفید باقی‌مانده بررسی و مطالعات داخلی و خارجی مرتبط تحلیل شد .نتایج مرور نشان می‌دهد که اثربخشی نگهداری پیش‌بینانه تنها به استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی وابسته نیست، بلکه مستلزم یکپارچه‌سازی داده‌های تعمیراتی، بهره‌برداری، موقعیت مکانی، مصرف سوخت، سوابق قطعات و داده‌های وضعیت فنی تجهیزات است .بر این اساس، چارچوب پیشنهادی شامل پنج لایه مدیریت دارایی و اولویت‌بندی ناوگان، گردآوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها، آماده‌سازی و تحلیل داده‌ها، پیش‌بینی خرابی و تصمیم سازی تعمیراتی، و ارزیابی مستمر عملکرد ارائه شد .این چارچوب می‌تواند زمینه گذار شهرداری رشت از نگهداری واکنشی به مدیریت داده‌محور ناوگان را فراهم کند و به کاهش توقفات ناخواسته، بهبود دسترس‌پذیری ماشین‌آلات، کنترل هزینه‌های نگهداری و ارتقای تداوم خدمات شهری کمک نماید.

واژه‌هاي كليدي

نگهداری پیش‌بینانه، مدیریت ناوگان شهری، شهرداری رشت، نگهداری و تعمیرات؛ ماشین‌آلات شهری.

مقدمه

ناوگان خودروها، ماشین‌آلات عمرانی و تجهیزات خدمات شهری، یکی از دارایی‌های عملیاتی و راهبردی شهرداری‌ها به‌شمار می‌آید؛ زیرا تداوم ارائه خدماتی مانند جمع‌آوری پسماند، رفت‌وروب و شست‌وشوی معابر، حمل‌ونقل شهری، عملیات عمرانی، آتش‌نشانی، امدادرسانی و مدیریت شرایط بحرانی، به قابلیت دسترس‌پذیری و آمادگی‌به‌کار این دارایی‌ها وابسته است .هرگونه خرابی ناگهانی در خودروها و ماشین‌آلات شهری، افزون بر تحمیل هزینه‌های مستقیم تعمیر و تأمین قطعه، می‌تواند موجب تأخیر در خدمت‌رسانی عمومی، اختلال در برنامه‌های عمرانی، افزایش هزینه‌های عملیاتی و نارضایتی شهروندان شود .بنابراین، مدیریت نگهداری و تعمیرات ناوگان شهرداری صرفاً یک فعالیت فنی نیست، بلکه بخشی از نظام مدیریت دارایی، حکمرانی شهری و تضمین کیفیت خدمات عمومی محسوب می‌شود.

رویکردهای سنتی نگهداری و تعمیرات عمدتاً بر تعمیرات پس از خرابی یا نگهداری پیشگیرانه مبتنی بر زمان و کارکرد استوار هستند .در تعمیرات اصلاحی، اقدام تعمیراتی پس از رخداد خرابی انجام می‌شود؛ رویکردی که معمولاً با توقف ناخواسته، افزایش هزینه تعمیرات اضطراری و احتمال آسیب‌های ثانویه همراه است .در مقابل، نگهداری پیشگیرانه با تعریف دوره‌های زمانی یا کارکردی مشخص برای سرویس و تعویض قطعات، می‌کوشد احتمال خرابی را کاهش دهد؛ با این حال، اجرای این اقدامات در فواصل ثابت ممکن است به تعمیر یا تعویض زودهنگام قطعات سالم و افزایش هزینه‌های نگهداری منجر شود .نگهداری پیش‌بینانه یا پیشگویانه، با بهره‌گیری از داده‌های وضعیت تجهیز، سوابق بهره برداری و تاریخچه تعمیرات، زمان یا احتمال وقوع خرابی را پیش از رخداد آن برآورد می‌کند و امکان برنامه‌ریزی مداخله تعمیراتی در زمان مناسب را فراهم می‌سازد (Jardine et al., 2006; Molęda et al., 2023).

نگهداری پیش‌بینانه را می‌توان شکل تکامل‌یافته‌ای از نگهداری مبتنی بر وضعیت دانست که در آن داده‌های تاریخی و برخط برای تشخیص ناهنجاری، پیش‌بینی خرابی، برآورد عمر مفید باقی‌مانده و اولویت‌بندی فعالیت‌های تعمیراتی به‌کار گرفته می‌شوند .در این رویکرد، داده‌هایی نظیر کارکرد خودرو، مسافت پیموده‌شده، ساعات کار موتور، میزان مصرف سوخت، دمای موتور، فشار روغن، وضعیت باتری، خطاهای ثبت‌شده در واحد کنترل الکترونیکی، الگوهای رانندگی، موقعیت مکانی، سوابق سرویس، نوع و هزینه تعمیرات و زمان بین دو خرابی، به ورودی‌های تصمیم‌گیری تبدیل می‌شوند .توسعه حسگرها، سامانه‌های موقعیت‌یابی، اینترنت اشیا، سامانه‌های مدیریت ناوگان و نرم‌افزارهای مدیریت نگهداری و تعمیرات رایانه‌ای، زمینه تولید و یکپارچه‌سازی این داده‌ها را فراهم کرده است (Çınar et al., 2020; Zonta et al., 2020).

در ادبیات بین‌المللی، کاربرد روش‌های یادگیری ماشین در نگهداری پیش‌بینانه به‌طور چشمگیری توسعه یافته است .روش‌هایی مانند درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، رگرسیون، شبکه‌های عصبی مصنوعی، شبکه‌های حافظه بلند–کوتاه‌مدت و مدل‌های ترکیبی، برای طبقه‌بندی وضعیت تجهیز، تشخیص خرابی، پیش‌بینی زمان بین خرابی ها و برآورد عمر مفید باقی‌مانده استفاده شده‌اند .با این حال، انتخاب روش تحلیلی نباید صرفاً بر مبنای دقت مدل انجام شود؛ بلکه باید با ماهیت داده‌ها، تعداد مشاهدات، عدم توازن داده‌های خرابی، قابلیت تفسیر خروجی، هزینه خطا و ظرفیت اجرایی سازمان تناسب داشته باشد (Carvalho et al., 2019; Çınar et al., 2020).

در حوزه حمل‌ونقل و ناوگان نیز مطالعات مروری نشان می‌دهند که نگهداری پیش‌بینانه می‌تواند بر داده‌های چندمنبعی شامل داده‌های حسگر، سوابق تعمیراتی، اطلاعات بهره برداری و داده‌های محیطی استوار باشد .ارسوز و همکاران (Ersöz et al., 2022) در مرور نظام‌مند خود از مطالعات نگهداری پیش‌بینانه در سامانه‌های حمل‌ونقل، بیان می کنند که ورودی‌هایی چون ارتعاش، فشار، دما، جریان، ولتاژ و سوابق خرابی در کنار روش‌های هوش مصنوعی برای تشخیص عیب و برآورد عمر مفید باقی‌مانده به‌کار می‌روند . همچنین، پژوهش چودوری و قوش (Chaudhuri & Ghosh, 2024) نشان می‌دهد که تلفیق داده‌های حسگر و سوابق نگهداری می‌تواند برای پیش‌بینی زمان بین خرابی خودروهای ناوگانی و پشتیبانی از تصمیم‌های تعمیراتی استفاده شود.

در ایران نیز پژوهش‌های فارسی، ظرفیت داده‌کاوی و مدل‌های هوشمند را برای بهبود تصمیم‌های نگهداری و تعمیرات تأیید کرده‌اند .برای نمونه، ثربی، شکوهیار و حقیقت‌منفرد (1400)با طراحی یک مدل پشتیبان تصمیم مبتنی بر داده‌کاوی برای توربین‌های گازی، بر نقش داده‌های وضعیت و سوابق خرابی در پیش‌بینی رخداد خرابی و برنامه‌ریزی تعمیرات تأکید کرده‌اند .همچنین، ایزدی‌خواه و گرشاسبی (1398) در پژوهش خود نشان دادند که متغیرهایی نظیر عمر تجهیز، نوع ماشین و مدت‌زمان سپری‌شده از آخرین خرابی می‌توانند در مدل‌های درخت تصمیم، نقش مؤثری در پیش‌بینی خرابی و بهینه‌سازی فرایند نگهداری داشته باشند .این یافته‌ها، هرچند در محیط‌های غیرشهری به‌دست آمده‌اند، از قابلیت انتقال مفهومی رویکرد داده‌محور به مدیریت ماشین‌آلات شهرداری حکایت دارند.

با وجود توسعه ادبیات نگهداری پیش‌بینانه، پیاده‌سازی آن در ناوگان شهرداری با چالش‌هایی مواجه است؛ از جمله ناهمگونی انواع خودرو و ماشین‌آلات، پراکندگی داده‌ها میان واحدهای مختلف، ثبت ناقص یا غیرساخت‌یافته سوابق تعمیرات، کمبود داده‌های برچسب‌خورده خرابی، تفاوت در شدت و شرایط بهره‌برداری و محدودیت منابع مالی و انسانی . ازاین‌رو، انتقال مستقیم مدل‌های صنعتی به محیط شهرداری بدون توجه به ساختار سازمانی، فرایندهای خدمات شهری، کیفیت داده‌ها و اولویت‌های عملیاتی، اثربخشی لازم را نخواهد داشت .در واقع، یک چارچوب مناسب باید افزون بر لایه فنی پیش‌بینی، مؤلفه‌هایی نظیر مدیریت داده، طبقه‌بندی بحرانی‌بودن تجهیزات، مدیریت قطعات یدکی، برنامه ریزی تعمیرات، داشبوردهای مدیریتی و سازوکار ارزیابی عملکرد را نیز در بر گیرد.

در مورد شهر رشت، اهمیت این موضوع از وابستگی عملیات خدمات شهری و مدیریت بحران به آمادگی ناوگان و ماشین‌آلات آشکار است .گزارش‌های محلی از به‌کارگیری هم زمان تجهیزات متعدد شهرداری در عملیات زمستانی و پاک‌سازی معابر خبر می‌دهند؛ برای مثال، در رخداد برف سال1402 ، حدود 100 دستگاه ماشین‌آلات از مناطق شهری و سازمان‌های وابسته برای خدمت‌رسانی به‌کار گرفته شدند .همچنین، تجهیز بخشی از ماشین‌آلات سازمان عمران شهرداری رشت بهGPS ، ظرفیت اولیه‌ای برای گردآوری داده های مکانی و عملیاتی فراهم کرده است .بر این اساس، مسئله اصلی مقاله حاضر آن است که چگونه می‌توان با تلفیق داده‌های تعمیراتی، عملیاتی، مکانی و وضعیتی، یک چارچوب نگهداری پیش‌بینانه متناسب با ویژگی‌های ناوگان شهرداری رشت طراحی کرد .

بنابراین، هدف این مقاله مفهومی—مروری، تبیین مبانی نظری نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر داده، مرور مؤلفه‌ها و روش‌های قابل استفاده در ناوگان شهری، شناسایی الزامات و چالش های استقرار این رویکرد در شهرداری‌ها و ارائه یک چارچوب پیشنهادی برای ناوگان شهرداری رشت است .چارچوب پیشنهادی می‌تواند شامل پنج لایه اصلی باشد :گردآوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها، ارزیابی کیفیت و آماده‌سازی داده‌ها، تحلیل و پیش‌بینی خرابی، تصمیم‌سازی تعمیراتی و ارزیابی مستمر عملکرد .چنین رویکردی می‌تواند شهرداری را از تصمیم‌گیری واکنشی و مبتنی بر تجربه فردی، به سوی مدیریت دارایی داده‌محور، برنامه‌ریزی‌شده و قابل پایش هدایت کند.

مبانی نظری

نگهداری و تعمیرات مجموعه‌ای از فعالیت‌های مدیریتی، فنی و پشتیبانی است که با هدف حفظ یا بازگرداندن یک دارایی به وضعیت عملکردی مورد انتظار انجام می‌شود .در مدیریت نوین دارایی‌های فیزیکی، نگهداری صرفاً یک فعالیت هزینه‌زا تلقی نمی‌شود، بلکه ابزاری برای خلق ارزش از دارایی‌ها در طول چرخه عمر آن‌ها است .استاندارد ISO 55000بر ضرورت هم‌راستاسازی مدیریت دارایی با اهداف سازمان، مدیریت چرخه عمر دارایی، بهبود مستمر و ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان تأکید دارد (International Organization for Standardization [ISO], 2024).

در شهرداری‌ها، ناوگان خودروهای سبک و سنگین، ماشین‌آلات عمرانی، تجهیزات جمع‌آوری پسماند، خودروهای آتش‌نشانی، ماشین‌آلات برف‌روبی، ماشین‌آلات حمل مصالح و تجهیزات خدمات شهری، دارایی‌هایی حیاتی هستند .اهمیت این دارایی‌ها تنها به ارزش سرمایه‌ای آن‌ها محدود نیست، بلکه به نقش مستقیم آن‌ها در تداوم خدمت‌رسانی، ایمنی شهروندان، پاسخ به بحران، اجرای پروژه‌های عمرانی و کیفیت محیط شهری نیز مربوط می‌شود .ازاین‌رو، هر تصمیم نگهداری باید با توجه به پیامدهای خرابی تجهیز بر تداوم خدمات شهری، هزینه‌های عملیاتی، ایمنی و رضایت عمومی اتخاذ شود.

نظریه مدیریت دارایی بیان می‌کند که تصمیم‌های نگهداری باید بر مبنای ایجاد تعادل میان هزینه، ریسک، عملکرد و ارزش مورد انتظار از دارایی‌ها اتخاذ شوند .بر این مبنا، شهرداری نباید برای همه خودروها و ماشین‌آلات یک برنامه نگهداری یکسان در نظر بگیرد؛ بلکه لازم است هر تجهیز بر حسب میزان بحرانی‌بودن، نوع مأموریت، هزینه خرابی، فراوانی استفاده، سن تجهیز، دسترس‌پذیری قطعات یدکی و پیامد توقف آن ارزیابی شود .برای نمونه، خرابی یک خودروی پشتیبان ممکن است صرفاً موجب تأخیر محدود در عملیات شود، اما ازکارافتادن کامیون حمل پسماند یا ماشین‌آلات مورد نیاز در شرایط بارندگی و بحران می‌تواند پیامدهای گسترده خدماتی و محیطی داشته باشد.

نگهداری و تعمیرات در ادبیات فنی معمولاً در چهار رویکرد اصلی طبقه‌بندی می‌شود :نگهداری اصلاحی، نگهداری پیشگیرانه، نگهداری مبتنی بر وضعیت و نگهداری پیش‌بینانه . نگهداری اصلاحی پس از وقوع خرابی انجام می‌شود؛ درحالی‌که نگهداری پیشگیرانه، اقدام‌های سرویس، بازدید یا تعویض را بر مبنای زمان تقویمی، کیلومتر کارکرد، ساعات کار موتور یا دوره‌های ازپیش‌تعیین‌شده برنامه‌ریزی می‌کند .نگهداری مبتنی بر وضعیت و نگهداری پیش‌بینانه، تصمیم تعمیراتی را به وضعیت واقعی تجهیز و تحلیل داده‌ها وابسته می سازند (Jardine et al., 2006; Sharma et al., 2024).

رویکردهای نگهداری

رویکرد	مبنای تصمیم	زمان اقدام	محدودیت اصلی در ناوگان شهری
نگهداری اصلاحی	وقوع خرابی	پس از خرابی تجهیز	توقف ناخواسته، تعمیر اضطراری و احتمال اختلال در خدمت رسانی
نگهداری پیشگیرانه	زمان، کیلومتر یا ساعت کارکرد	پیش از خرابی و در فواصل ثابت	احتمال سرویس یا تعویض زودهنگام قطعات سالم
نگهداری مبتنی بر وضعیت	مشاهده وضعیت و شاخص‌های سلامت تجهیز	هنگام عبور شاخص از آستانه هشدار	وابستگی به داده‌های قابل اتکا و تعیین صحیح آستانه‌ها
نگهداری پیش‌بینانه	پیش‌بینی احتمال خرابی یا عمر مفید باقی مانده	پیش از خرابی و در زمان بهینه	نیازمند داده تاریخی، زیرساخت تحلیلی و قابلیت تفسیر مدل

نگهداری اصلاحی یا واکنشی، در مواردی که تجهیز کم‌اهمیت است، هزینه خرابی پایین است یا وجود تجهیز جایگزین تضمین شده است، می‌تواند قابل قبول باشد .بااین‌حال، اتکای غالب به این رویکرد برای ماشین‌آلات بحرانی شهرداری، به افزایش توقفات ناخواسته، فشار بر نیروی انسانی تعمیرگاه، خرید اضطراری قطعات، افزایش هزینه‌های تعمیر و اختلال در برنامه‌های خدماتی منجر می‌شود .در مقابل، نگهداری پیشگیرانه با زمان‌بندی سرویس‌ها بر اساس کارکرد یا تقویم، احتمال خرابی ناگهانی را کاهش می‌دهد؛ اما در صورت بی‌توجهی به شرایط واقعی کارکرد، ممکن است موجب مصرف غیرضروری قطعه و افزایش توقف تجهیز شود (سربی، شکوهیار، و حقیقت‌منفرد،1400).
نگهداری مبتنی بر وضعیت، رویکردی است که در آن وضعیت واقعی تجهیز از طریق پایش دوره‌ای یا پیوسته شاخص‌هایی مانند دمای موتور، فشار روغن، میزان ارتعاش، ولتاژ باتری، خطاهای واحد کنترل الکترونیکی، کیفیت روغن، میزان مصرف سوخت و نشانه‌های فرسایش بررسی می‌شود .در این رویکرد، تصمیم نگهداری هنگامی اتخاذ می‌شود که شواهدی از افت عملکرد یا انحراف از وضعیت عادی مشاهده شود .بنابراین، تفاوت بنیادین آن با نگهداری پیشگیرانه در این است که زمان مداخله تعمیراتی از پیش و صرفاً بر مبنای تقویم تعیین نمی‌شود، بلکه به وضعیت تجهیز وابسته است (Sharma et al., 2024).

نگهداری پیش‌بینانه گام پیشرفته‌تر این رویکرد محسوب می‌شود .در نگهداری پیش‌بینانه، اطلاعات وضعیت فعلی تجهیز با سوابق خرابی، تعمیرات، بهره‌برداری و داده‌های محیطی ترکیب می‌شود تا احتمال وقوع خرابی در یک افق زمانی مشخص یا عمر مفید باقی‌مانده تجهیز پیش‌بینی شود .به بیان دیگر، نگهداری مبتنی بر وضعیت عمدتاً به این پرسش پاسخ می‌دهد که« آیا تجهیز اکنون در شرایط غیرعادی قرار دارد؟»، در حالی که نگهداری پیش‌بینانه می‌کوشد به پرسش‌های« چه نوع خرابی ممکن است رخ دهد؟»،« با چه احتمالی رخ می‌دهد؟ »و« چه زمانی باید مداخله تعمیراتی انجام شود؟ »پاسخ دهد .(Jardine et al., 2006; Carvalho et al., 2019)

مفاهیم کلیدی

قابلیت اطمینان، دسترس‌پذیری و نگهداشت‌پذیری

قابلیت اطمینان به احتمال عملکرد بدون خرابی یک تجهیز در دوره زمانی معین و تحت شرایط بهره‌برداری مشخص اشاره دارد .برای ناوگان شهرداری، قابلیت اطمینان می‌تواند به معنای توانایی یک خودرو یا ماشین‌آلات در انجام مأموریت عملیاتی خود، بدون خرابی مؤثر بر خدمت‌رسانی، باشد .تجهیزی با قابلیت اطمینان بالاتر، در شرایط مشابه احتمال کمتری برای خرابی یا خروج ناگهانی از خدمت دارد.
دسترس‌پذیری نیز نشان می‌دهد که یک تجهیز در چه نسبتی از زمان، آماده انجام وظیفه است .این شاخص تحت تأثیر تعداد و مدت خرابی‌ها، سرعت تعمیر، دسترسی به تعمیرکار، قطعات یدکی و کارایی فرایندهای تعمیرگاهی قرار دارد .

نگهداشت‌پذیری به سهولت و سرعت انجام فعالیت‌های نگهداری و تعمیرات اشاره دارد .برای مثال، وجود دستورالعمل تعمیر، دسترسی به قطعات پرمصرف، مهارت تعمیرکاران، استانداردبودن کدهای خرابی و مناسب‌بودن فضای تعمیرگاه، بر نگهداشت‌پذیری ناوگان اثر می‌گذارد .در چارچوب پیشنهادی برای شهرداری رشت، باید میان بهبود قابلیت اطمینان

تجهیزات و بهبود نگهداشت‌پذیری فرایندهای تعمیرگاهی تمایز قائل شد؛ زیرا ممکن است خرابی یک تجهیز قابل اجتناب نباشد، اما زمان خروج آن از خدمت با تأمین به‌موقع قطعه و برنامه‌ریزی مناسب تعمیر کاهش یابد.

خرابی، عیب و حالت خرابی

در ادبیات نگهداری،» عیب «به انحراف از وضعیت یا عملکرد مطلوب تجهیز اشاره دارد که ممکن است هنوز به توقف کامل منجر نشده باشد؛ اما» خرابی «وضعیتی است که در آن تجهیز دیگر قادر به انجام عملکرد مورد انتظار خود نیست .برای نمونه، افزایش تدریجی دمای موتور، افت فشار روغن یا لرزش غیرعادی می‌تواند نشانه عیب باشد؛ در حالی که ازکارافتادن موتور، شکست قطعه اصلی یا ناتوانی خودرو در انجام مأموریت، خرابی تلقی می‌شود.

حالت خرابی نیز به شیوه مشخصی اشاره دارد که تجهیز یا جزء آن از انجام وظیفه بازمی‌ماند .برای نمونه، در یک کامیون خدمات شهری، خرابی باتری، نشتی سیستم هیدرولیک، خرابی پمپ، فرسودگی لنت ترمز، اختلال در سامانه خنک‌کاری یا نقص در گیربکس، حالت‌های خرابی متفاوتی هستند .شناسایی و کدگذاری دقیق حالت خرابی، علت خرابی، پیامد خرابی و اقدام تعمیراتی، پیش‌شرط ایجاد پایگاه داده قابل استفاده برای تحلیل‌های پیش‌بینانه است ISO 14224 .بر ثبت استانداردشده داده‌های تجهیز، رخداد خرابی و فعالیت‌های نگهداری تأکید می‌کند؛ الگویی که می‌تواند با بومی‌سازی مناسب در سامانه اطلاعات ناوگان شهرداری به‌کار گرفته شود (ISO, 2016).

تشخیص عیب، پیش‌آگاهی و عمر مفید باقی‌مانده

تشخیص عیب، فرایند شناسایی وجود وضعیت غیرعادی و تعیین نوع یا محل احتمالی آن است .برای مثال، یک مدل تشخیص عیب می‌تواند با تحلیل دمای موتور، فشار روغن و کدهای خطا، احتمال وجود مشکل در سامانه روان‌کاری را شناسایی کند .در مقابل، پیش‌آگاهی یا پیش‌بینی وضعیت، فراتر از تشخیص عیب عمل می‌کند و روند افت عملکرد تجهیز را برای پیش‌بینی خرابی آینده بررسی می‌نماید.

عمر مفید باقی‌مانده، مدت‌زمان یا مقدار کارکرد باقی‌مانده تا رسیدن تجهیز یا قطعه به یک آستانه عملکردی غیرقابل‌قبول است .این شاخص می‌تواند به‌صورت روز، ساعت کار موتور، کیلومتر پیمایش یا تعداد چرخه عملیاتی بیان شود .در ناوگان شهرداری، برآورد عمر مفید باقی‌مانده می‌تواند برای اولویت‌بندی تعویض قطعاتی مانند باتری، لاستیک، لنت ترمز، تسمه، پمپ هیدرولیک یا اجزای موتور به‌کار رود .سامانه‌های پیش‌آگاهی و مدیریت سلامت تجهیز، داده‌های پایش وضعیت و تحلیل‌های پیش‌بینی را برای شناسایی روند تخریب، تشخیص خرابی و برآورد عمر مفید باقی‌مانده تلفیق می‌کنند (Sharma et al., 2024).

داده‌محوری و داده‌کاوی

نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر داده، بر این فرض استوار است که داده‌های ثبت‌شده از عملکرد و تعمیرات تجهیزات، الگوهایی پنهان دارند که می‌توانند برای پیش‌بینی وضعیت آینده دارایی استخراج شوند .داده‌کاوی در این زمینه، فرایند کشف الگوها، روابط و دانش کاربردی از حجم بالای داده‌های عملیاتی و تعمیراتی است .خروجی این فرایند می‌تواند شامل طبقه‌بندی تجهیز به گروه‌های کم‌خطر و پرخطر، پیش‌بینی فاصله زمانی تا خرابی، شناسایی عوامل مؤثر بر خرابی یا تشخیص ناهنجاری‌های عملیاتی باشد.

مطالعه کریمی و افشار کاظمی (1395) نمونه‌ای از کاربرد داده‌کاوی در نگهداری است که در آن از داده‌های عملکرد و خرابی 1039 دستگاه خودپرداز برای پیش‌بینی فاصله بین خرابی‌ها استفاده شد .در آن پژوهش، متغیرهایی مانند سال نصب، تعداد تراکنش‌ها و نوع تجهیز به‌عنوان متغیرهای ورودی و فاصله زمانی بین خرابی‌ها به‌عنوان خروجی مدل در نظر گرفته شدند .این منطق در ناوگان شهرداری نیز قابل استفاده است؛ به‌گونه‌ای که متغیرهای سن خودرو، ساعت کارکرد، کیلومتر پیمایش، نوع مأموریت، سابقه تعمیر، مصرف سوخت و زمان سپری‌شده از آخرین سرویس، می‌توانند در پیش‌بینی ریسک خرابی به‌کار روند (کریمی و افشار کاظمی،1395).

از منظر تحلیلی، مدل‌های داده‌محور در نگهداری پیش‌بینانه را می‌توان به سه گروه اصلی تقسیم کرد:

- مدل‌های طبقه‌بندی که احتمال خرابی تجهیز را در یک بازه زمانی مشخص، مانند7 ، 15 یا 30 روز آینده، پیش‌بینی می‌کنند.
- مدل‌های رگرسیون که متغیرهای پیوسته‌ای مانند هزینه تعمیر، زمان توقف یا عمر مفید باقی‌مانده را برآورد می‌کنند.

- مدل‌های تشخیص ناهنجاری که بدون نیاز به ثبت کامل نمونه‌های خرابی، رفتار غیرعادی تجهیز را نسبت به الگوی عملکرد عادی شناسایی می‌کنند.

روش‌هایی مانند درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی، شبکه‌های عصبی بازگشتی و مدل‌های یادگیری عمیق در مطالعات نگهداری پیش بینانه به‌کار رفته‌اند .بااین‌حال، انتخاب الگوریتم باید با توجه به حجم و کیفیت داده‌ها، قابلیت تفسیر، نرخ خرابی، هزینه خطا و امکان استفاده مدیران و کارشناسان تعمیرگاه از خروجی مدل انجام شود؛ نه صرفاً بر مبنای دقت آماری مدل (Carvalho et al., 2019; Çınar et al., 2020) .

داده‌ها و شاخص‌های تصمیم

برای استقرار نگهداری پیش‌بینانه در ناوگان شهرداری رشت، داده‌ها باید از منابع مختلف گردآوری و در یک ساختار یکپارچه نگهداری شوند .مهم‌ترین دسته‌های داده موردنیاز عبارت‌اند از:

- داده‌های هویتی تجهیز :کد دارایی، نوع خودرو یا ماشین‌آلات، سازنده، مدل، سال ساخت، سال بهره‌برداری، شماره شاسی و نوع موتور.
- داده‌های بهره‌برداری :ساعت کارکرد موتور، کیلومتر پیمایش، نوع مأموریت، منطقه خدمت، تعداد شیفت، بار حمل‌شده و مدت زمان فعالیت روزانه.
- داده‌های وضعیت فنی :دمای موتور، فشار روغن، ولتاژ باتری، مصرف سوخت، کدهای خطا، وضعیت لاستیک، سطح روغن و داده‌های حسگر یا سامانه ردیابی.
- داده‌های تعمیراتی :تاریخ خرابی، حالت خرابی، علت خرابی، قطعه تعویض‌شده، مدت تعمیر، هزینه تعمیر، نام تعمیرکار و زمان بازگشت به خدمت.
- داده‌های محیطی و عملیاتی :بارندگی، دما، رطوبت، شرایط مسیر، نوع کاربری، وضعیت ترافیک و شدت استفاده از تجهیز.

تجربه پژوهش‌های داخلی نیز بر اهمیت انتخاب متغیرهای مناسب تأکید دارد .ایزدی‌خواه و گرشاسبی (1398) با استفاده از داده‌های خرابی تجهیزات و الگوریتم‌های درخت تصمیم نشان دادند که متغیرهایی مانند سن تجهیز، نوع ماشین و مدت‌زمان سپری‌شده از آخرین خرابی، در پیش‌بینی وضعیت تعمیراتی مؤثر هستند .بنابراین، پیش از انتخاب مدل های پیچیده هوش مصنوعی، لازم است شهرداری یک فرهنگ داده‌ای منسجم شامل کدگذاری واحد دارایی‌ها، کدهای خرابی، کدهای فعالیت تعمیراتی و ثبت استاندارد مدت توقف ایجاد کند (ایزدی‌خواه و گرشاسبی،1398).

در این چارچوب، کیفیت داده اهمیت بنیادین دارد .داده‌های ناقص، ناسازگار، تکراری یا بدون برچسب صحیح خرابی، می‌توانند به تولید مدل‌هایی منجر شوند که در محیط واقعی عملکرد قابل اعتمادی ندارند .برای مثال، اگر خرابی گیربکس در یک گزارش با عنوان» مشکل فنی«، در گزارش دیگر با عنوان» خرابی انتقال قدرت «و در گزارش سوم بدون ثبت علت خرابی درج شود، مدل قادر به یادگیری الگوی دقیق خرابی نخواهد بود .به همین دلیل، استانداردسازی داده‌های قابلیت اطمینان و نگهداری، ثبت ساختارمند رویدادهای خرابی و ثبت پیامدهای تعمیر، باید مقدم بر توسعه مدل پیش‌بینی باشد (ISO, 2016).

چارچوب نگهداری پیش‌بینانه برای شهرداری رشت باید ترکیبی از مدیریت دارایی، مدیریت نگهداری، تحلیل داده و تصمیم‌سازی عملیاتی باشد .در این چارچوب، خروجی مدل پیش‌بینی نباید جایگزین تصمیم متخصصان تعمیرگاه شود؛ بلکه باید به‌عنوان ابزار پشتیبان تصمیم برای مدیر ناوگان، مسئول تعمیرگاه و کارشناسان فنی استفاده شود .برای مثال، اگر مدل احتمال بالای خرابی سامانه خنک‌کاری یک خودرو را در دو هفته آینده نشان دهد، تصمیم نهایی باید با بررسی کارشناس، اولویت مأموریت خودرو، موجودی قطعه، زمان آزاد تعمیرگاه و وجود خودروی جایگزین اتخاذ شود.

قابلیت تفسیر مدل نیز در محیط شهرداری اهمیت ویژه دارد .مدل‌های پیچیده ممکن است دقت بالایی داشته باشند، اما اگر کارشناس نتواند منطق هشدار را درک کند، احتمال استفاده مؤثر از خروجی آن کاهش می‌یابد .برای نمونه، مدلی که توضیح دهد» افزایش مصرف سوخت، تکرار کد خطای موتور و بیش از 500 ساعت کارکرد از آخرین سرویس، عوامل اصلی افزایش ریسک خرابی هستند«، برای تصمیم‌گیران عملیاتی مفیدتر از یک پیش‌بینی صرفاً عددی و غیرقابل تفسیر است .پژوهش‌ها نیز بر ضرورت توجه به تفسیرپذیری و شفافیت مدل‌های یادگیری ماشین در کاربردهای نگهداری تأکید کرده‌اند (Sharma et al., 2024).

بر این اساس، مبنای نظری مقاله حاضر بر این دیدگاه استوار است که نگهداری پیش‌بینانه ناوگان شهرداری، یک سامانه صرفاً فناورانه نیست؛ بلکه یک نظام مدیریتی–فنی است که از تلفیق داده‌های دارایی، اطلاعات بهره‌برداری، سوابق تعمیراتی، تحلیل ریسک، مدل‌های پیش‌بینی و دانش کارشناسان تشکیل می‌شود .موفقیت این نظام به ایجاد داده‌های

باکیفیت، انتخاب شاخص‌های مناسب، اولویت‌بندی تجهیزات بحرانی، طراحی مدل قابل تفسیر و پیوند دادن خروجی‌های تحلیلی با فرایند واقعی برنامه‌ریزی تعمیرات وابسته است.

ادبیات موضوع

ادبیات نگهداری و تعمیرات پیش‌بینانه در دهه‌های اخیر از رویکردهای مبتنی بر بازدیدهای دوره‌ای و تحلیل‌های آماری ساده، به‌سوی بهره‌گیری از داده‌های حسگر، سوابق تعمیراتی، سامانه‌های کنترل الکترونیکی، اینترنت اشیا و روش‌های یادگیری ماشین حرکت کرده است .در این میان، مطالعات را می‌توان در سه دسته اصلی طبقه‌بندی کرد :پژوهش‌های مفهومی و مروری در حوزه نگهداری پیش‌بینانه، پژوهش‌های داده‌محور در محیط‌های صنعتی و مطالعات متمرکز بر وسایل نقلیه و مدیریت ناوگان.

از مطالعات بنیادین در حوزه نگهداری مبتنی بر وضعیت، می‌توان به پژوهش جاردین، لین و بانجویچ (Jardine et al., 2006) اشاره کرد .آنان ضمن مرور تشخیص عیب و پیش‌آگاهی ماشین‌آلات، نگهداری مبتنی بر وضعیت را فرایندی متشکل از گردآوری داده، پردازش سیگنال، تشخیص عیب، پیش‌بینی وضعیت و تصمیم‌گیری تعمیراتی معرفی کردند .اهمیت این پژوهش در آن است که نشان می‌دهد نگهداری پیش‌بینانه تنها به شناسایی خرابی محدود نیست، بلکه باید به انتخاب زمان مناسب مداخله تعمیراتی و مدیریت پیامدهای آن منتهی شود .این منطق برای ناوگان شهرداری نیز کاربرد دارد؛ زیرا تشخیص زودهنگام خرابی، هنگامی ارزش عملیاتی دارد که به برنامه‌ریزی تعمیرگاه، تأمین قطعه و تخصیص خودروی جایگزین منجر شود .

کاروالیو و همکاران (Carvalho et al., 2019) در یک مرور نظام‌مند، کاربرد روش‌های یادگیری ماشین در نگهداری پیش‌بینانه را بررسی کردند .این مطالعه نشان داد که الگوریتم‌هایی مانند درخت تصمیم، جنگل تصادفی، ماشین بردار پشتیبان، شبکه‌های عصبی و روش‌های خوشه‌بندی، در مراحل مختلف تشخیص خرابی، طبقه‌بندی وضعیت تجهیز و پیش‌بینی عمر مفید باقی‌مانده استفاده شده‌اند .نکته مهم در این پژوهش، توجه به مراحل پیش‌پردازش داده، انتخاب ویژگی، اعتبارسنجی مدل و تفسیر نتایج است .از این منظر، طراحی مدل پیش‌بینی برای ناوگان شهرداری نباید صرفاً با انتخاب یک الگوریتم هوش مصنوعی آغاز شود؛ بلکه باید ابتدا بر کیفیت، یکپارچگی و قابلیت استفاده از داده های تعمیراتی و عملیاتی تمرکز شود .

زونتا و همکاران (Zonta et al., 2020) نیز در مرور نظام‌مند خود از نگهداری پیش‌بینانه در بستر صنعت4.0 ، روش‌ها، استانداردها، کاربردها و محدودیت‌های موجود را دسته‌بندی کردند .یافته‌های آنان بر ماهیت میان‌رشته‌ای نگهداری پیش‌بینانه تأکید دارد؛ به‌گونه‌ای که تحقق آن مستلزم همکاری مهندسان تعمیرات، متخصصان داده، مدیران عملیات و تصمیم‌گیران سازمانی است .این موضوع در شهرداری‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا داده‌های ناوگان معمولاً میان واحدهای خدمات شهری، سازمان عمران، تعمیرگاه مرکزی، امور مالی، انبار قطعات و سامانه‌های حمل‌ونقل پراکنده‌اند .
در حوزه مشخص خودرو و ناوگان، آرنا و همکاران (Arena et al., 2022) در یک مطالعه مروری، سه جریان اصلی روش‌شناختی شامل استنباط آماری، روش‌های تصادفی و روش‌های هوش مصنوعی را در نگهداری پیش‌بینانه خودرو بررسی کردند .این مطالعه بر افزایش دسترسی به داده‌های پایش وضعیت، از جمله ارتعاش، دما، فشار، ولتاژ و داده های الکترونیکی خودرو، تأکید دارد .همچنین، نشان می‌دهد که مدل‌های پیش‌بینی خرابی خودرو باید با نوع داده، معماری الکترونیکی وسیله نقلیه، شرایط بهره‌برداری و هدف تصمیم‌گیری تعمیراتی سازگار باشند.

ارسوز و همکاران (Ersöz et al., 2022) در مطالعه‌ای با تمرکز بر سامانه‌های حمل‌ونقل، 52 پژوهش مرتبط با نگهداری پیش‌بینانه را بررسی کردند .آنان گزارش کردند که داده‌های حسگر، شامل دما، فشار، جریان، ولتاژ، ارتعاش و سایر متغیرهای مکانیکی و الکتریکی، در کنار روش‌های هوش مصنوعی برای تشخیص عیب و برآورد عمر مفید باقی مانده استفاده می‌شوند .این مطالعه از آن جهت برای پژوهش حاضر اهمیت دارد که نشان می‌دهد ناوگان حمل‌ونقل، به‌دلیل تنوع شرایط محیطی، تفاوت الگوهای رانندگی، تغییر بار کاری و تفاوت مأموریت‌ها، با تجهیزات ثابت صنعتی تفاوت دارد؛ بنابراین مدل‌های پیش‌بینی باید به شرایط بهره‌برداری هر خودرو یا گروه همگن از ماشین‌آلات توجه کنند.
در همین راستا، جیانولیدیس و گوناریس (Giannoulidis & Gounaris, 2023) یک راهکار نگهداری پیش‌بینانه بدون‌ناظر و وابسته به زمینه برای مدیریت ناوگان ارائه کردند .نوآوری اصلی این مطالعه، توجه به پویایی محیط بهره‌برداری ناوگان بود .نویسندگان نشان دادند که تغییر رفتار یک خودرو لزوماً بیانگر خرابی نیست؛ زیرا ممکن است ناشی از تفاوت شرایط جوی، مسیر، سرعت، بار، نحوه رانندگی یا ویژگی‌های مأموریت باشد .در نتیجه، آنان روش‌های تشخیص ناهنجاری مبتنی بر داده‌های جریانی، گروه‌های

مرجع همگن و مدل‌های عمیق مبتنی بر ترنسفورمر را بررسی کردند .این یافته برای ناوگان شهرداری رشت مهم است؛ زیرا خودروهای خدمات شهری و ماشین‌آلات عمرانی در مناطق، مسیرها، شرایط آب‌وهوایی و مأموریت‌های متفاوت فعالیت می‌کنند و مقایسه مستقیم تمام خودروها با یکدیگر می‌تواند به هشدارهای نادرست منجر شود.

مرور جدیدتر مهاله، کولهار و مور (Mahale et al., 2025) نیز با بررسی 94 مقاله منتشرشده بین سال‌های 2019 تا2024 ، روندهای هوش مصنوعی در نگهداری پیش بینانه وسایل نقلیه را تحلیل کرده است .این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه روش‌های داده‌محور و یادگیری عمیق در حال گسترش‌اند، چالش‌هایی مانند کمبود داده واقعی خرابی، ناهمگونی داده‌ها، دشواری تفسیر مدل‌ها، امنیت داده‌های خودرو و انتقال مدل از یک ناوگان به ناوگان دیگر همچنان پابرجاست .بنابراین، استفاده از مدل‌های پیچیده بدون توجه به کیفیت داده و زمینه عملیاتی شهرداری، لزوماً به تصمیم‌های نگهداری بهتر منتهی نخواهد شد .

در ایران، بخش مهمی از مطالعات نگهداری پیش‌بینانه بر صنایع فرایندی، تجهیزات ثابت، شبکه‌های انتقال و تجهیزات خدماتی متمرکز بوده است .بهزاد، قاسمی، ابراهیمی و روحانی‌بسطامی (1385) در پژوهشی درباره ایستگاه‌های پمپاژ آب، از تحلیل ارتعاش برای پایش وضعیت ماشین‌آلات و تشخیص زودهنگام عیوب استفاده کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که بررسی روند ارتعاش و تحلیل طیف فرکانسی می‌تواند پیش از بحرانی‌شدن خرابی، نوع عیب و نیاز به تعمیر را مشخص کند .هرچند موضوع مطالعه مذکور تجهیزات ثابت بوده است، اما اهمیت آن در تأکید بر داده‌های واقعی پایش وضعیت و تشخیص عیب پیش از توقف تجهیز است .

کریمی و افشار کاظمی (1395) با استفاده از داده‌های تراکنش و خرابی دستگاه‌های خودپرداز بانکی، معماری داده‌کاوی برای پیش‌بینی فاصله میان خرابی‌ها ارائه کردند .آنان با به‌کارگیری الگوریتم درختC&R ، خودپردازها را بر اساس زمان خرابی گروه‌بندی کردند و نشان دادند که داده‌های عملیاتی و سوابق خرابی می‌توانند برای برنامه‌ریزی نگهداری به‌کار روند .اهمیت این مطالعه برای ناوگان شهرداری در این است که نشان می‌دهد حتی در نبود داده‌های کامل حسگر، می‌توان از داده‌های تاریخی رخدادها، زمان بهره‌برداری، سوابق تعمیر و مشخصات دارایی برای ساخت مدل‌های اولیه پیش‌بینی استفاده کرد .

سربی، شکوهیار و حقیقت‌منفرد (1400) در پژوهشی با عنوان« سیاست‌گذاری نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز»، بر انتخاب سیاست نگهداری بر مبنای نیاز واقعی تجهیز تأکید کرده‌اند .این پژوهش بیان می‌کند که هرچند نگهداری پیشگیرانه می‌تواند تعداد خرابی‌های ناگهانی را کاهش دهد، اجرای غیرهدفمند آن ممکن است موجب کاهش دسترس‌پذیری تجهیز و افزایش هزینه‌های نگهداری شود .این یافته از ضرورت حرکت شهرداری‌ها از برنامه‌های صرفاً تقویمی به‌سوی تصمیم‌گیری مبتنی بر وضعیت، ریسک و داده پشتیبانی می‌کند .
بهروز، افشار کاظمی، آذر و اصغریزاده (1402) در مطالعه‌ای درباره بهینه‌سازی نگهداری پیش‌فعال و کنترل موجودی، از فرایند تصمیم‌گیری مارکوف و شبیه‌سازی در بستر اینترنت اشیای صنعتی استفاده کردند .این پژوهش علاوه بر زمان اجرای سیاست تعمیراتی، زمان تأثیر آن، زمان سفارش قطعات یدکی و هزینه‌های لجستیکی را نیز در تصمیم‌گیری نگهداری مؤثر دانسته است .این رویکرد برای ناوگان شهرداری اهمیت دارد، زیرا یک مدل پیش‌بینی خرابی زمانی کارآمد است که با مدیریت قطعات یدکی، ظرفیت تعمیرگاه، زمان خواب خودرو و برنامه مأموریت ماشین‌آلات پیوند یابد.
در مطالعات مرتبط با شهرداری‌ها، طهماسبی (1402) مدیریت نگهداری ماشین‌آلات خدمات شهری شهرداری ایلام را بررسی و رویکردهای اصلاحی، پیشگیرانه و پیشگویانه را با استفاده از نظر کارشناسان مقایسه کرده است .نتایج این پژوهش نشان داد که با وجود غلبه وضعیت موجود تعمیرات اصلاحی، استفاده ترکیبی از نگهداری پیشگیرانه و پیشگویانه می‌تواند گزینه مناسب‌تری برای ماشین‌آلات خدمات شهری باشد .با این حال، روش پژوهش مذکور پیمایشی و مبتنی بر پرسشنامه بوده و به طراحی یا اعتبارسنجی مدل داده‌محور پیش‌بینی خرابی برای ناوگان نپرداخته است.
همچنین، شافعی نقلبری (1404) موضوع ارزیابی و بهینه‌سازی ناوگان ماشین‌آلات عمرانی شهرداری رشت را در یک مقاله کنفرانسی مطرح کرده است .طرح این موضوع نشان می‌دهد که مدیریت ناوگان ماشین‌آلات عمرانی در شهرداری رشت به‌عنوان یک مسئله پژوهشی و اجرایی مورد توجه قرار گرفته است .با این حال، تمرکز مقاله حاضر بر توسعه یک چارچوب مفهومی برای پیوند دادن ارزیابی ناوگان با داده‌های بهره‌برداری، سوابق تعمیرات و پیش‌بینی خرابی است.

نتیجه‌گیری

مرور مبانی نظری و مطالعات پیشین نشان می‌دهد که نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر داده، رویکردی فراتر از تعمیرات پس از خرابی و نگهداری پیشگیرانه تقویمی است .در این رویکرد، داده‌های هویتی دارایی، سوابق تعمیرات، ساعات کارکرد، کیلومتر پیمایش، مصرف سوخت، داده‌های حسگر، کدهای خطا و شرایط بهره‌برداری، به‌منظور شناسایی الگوهای خرابی و پشتیبانی از تصمیم‌های تعمیراتی تحلیل می‌شوند .ادبیات بین‌المللی نشان می‌دهد که روش‌های داده‌کاوی، یادگیری ماشین، تشخیص ناهنجاری و پیش‌بینی عمر مفید باقی مانده، ابزارهای اصلی تحقق نگهداری پیش‌بینانه هستند؛ بااین‌حال، کارآمدی آن‌ها به کیفیت داده، تناسب مدل با محیط بهره‌برداری و قابلیت استفاده از خروجی مدل در تصمیم های عملیاتی وابسته است (Carvalho et al., 2019; Çınar et al., 2020) .

یافته مهم این مقاله آن است که استقرار نگهداری پیش‌بینانه در ناوگان شهرداری نباید صرفاً به خرید حسگر، نصب GPS یا انتخاب یک الگوریتم هوش مصنوعی تقلیل یابد . این رویکرد باید به‌عنوان بخشی از نظام مدیریت دارایی‌های فیزیکی شهرداری طراحی شود؛ نظامی که در آن هزینه، ریسک، عملکرد، دسترس‌پذیری ناوگان، تداوم خدمات عمومی و رضایت شهروندان به‌طور هم‌زمان مدنظر قرار گیرند .استاندارد مدیریت دارایی ISO 55000 نیز بر پیوند میان اهداف سازمانی، مدیریت چرخه عمر دارایی و ایجاد ارزش برای ذی‌نفعان تأکید دارد (International Organization for Standardization [ISO], 2024).

بر این اساس، چارچوب پیشنهادی برای ناوگان شهرداری رشت باید از پنج لایه به‌هم‌پیوسته تشکیل شود :مدیریت دارایی و طبقه‌بندی ناوگان، گردآوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها، تحلیل و پیش‌بینی خرابی، تصمیم‌سازی تعمیراتی و ارزیابی مستمر عملکرد .در لایه نخست، خودروها و ماشین‌آلات بر اساس ارزش، نقش عملیاتی، احتمال خرابی، پیامد توقف و امکان جایگزینی طبقه‌بندی می‌شوند .در لایه دوم، اطلاعات تعمیرگاهی، بهره‌برداری، انبار قطعات، سوخت، GPS و داده‌های حسگر در یک پایگاه داده واحد گردآوری می شود .در لایه سوم، مدل‌های تحلیلی برای پیش‌بینی احتمال خرابی، تشخیص ناهنجاری و اولویت‌بندی تجهیزات پرریسک به‌کار می‌روند .در لایه چهارم، خروجی مدل به برنامه تعمیر، خرید یا تأمین قطعه، تخصیص ماشین‌آلات جایگزین و زمان‌بندی ظرفیت تعمیرگاه تبدیل می‌شود .در نهایت، عملکرد سامانه باید با شاخص‌های قابل اندازه‌گیری ارزیابی و اصلاح شود.

با وجود ظرفیت‌های فنی، استفاده از مدل‌های پیش‌بینی در محیط شهرداری با چالش‌هایی نیز روبه‌رو است .مهم‌ترین چالش‌ها شامل نبود شناسه یکتای دارایی، ثبت ناقص سوابق تعمیرات، تفاوت در نام‌گذاری خرابی‌ها، کمبود داده‌های برچسب‌خورده، پراکندگی اطلاعات بین واحدها، ناهمگونی خودروها و ماشین‌آلات، دشواری دسترسی به قطعات یدکی و محدودیت مهارت‌های تحلیلی هستند .مرورهای جدید نیز نشان می‌دهند که مدیریت داده‌های ناهمگون، پایداری مدل در محیط واقعی، امنیت سایبری و پیاده‌سازی برخط، همچنان از موانع اساسی نگهداری پیش‌بینانه محسوب می‌شوند (Alaoui et al., 2026).

همچنین، مدل پیش‌بینی نباید جایگزین قضاوت مهندسی و تجربی کارشناسان تعمیرگاه شود .خروجی سامانه باید به‌عنوان یک ابزار پشتیبان تصمیم تلقی شود که به مسئول ناوگان و کارشناس فنی هشدار می‌دهد کدام تجهیز، با چه احتمال و در چه افق زمانی، در معرض خرابی قرار دارد .سپس تصمیم نهایی باید با توجه به مأموریت تجهیز، بحرانی‌بودن آن، موجودی قطعات، ظرفیت تعمیرگاه، هزینه تعمیر، برنامه خدمات شهری و وجود یا نبود خودروی جایگزین اتخاذ شود .اهمیت قابلیت تفسیر مدل‌ها و نقش انسان در تصمیم‌گیری نگهداری نیز در مطالعات نگهداری پیش‌بینانه مورد تأکید قرار گرفته است (Cummins et al., 2024).

بنابراین، گذار از نگهداری واکنشی به نگهداری پیش‌بینانه در شهرداری رشت، یک پروژه صرفاً فناورانه نیست؛ بلکه فرایندی تدریجی برای اصلاح ساختار داده، استانداردسازی فرایندهای تعمیراتی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و نهادینه‌کردن تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد است .در این مسیر، آغاز کار با تجهیزات بحرانی و دارای داده نسبتاً کامل، نسبت به پیاده‌سازی هم‌زمان مدل برای همه ناوگان، واقع‌بینانه‌تر و کم‌ریسک‌تر خواهد بود.

پیشنهادهای اجرایی

برای استقرار تدریجی چارچوب نگهداری پیش‌بینانه در ناوگان شهرداری رشت، پیشنهادهای زیر ارائه می‌شود:

- تشکیل« کمیته مدیریت داده و نگهداری ناوگان »با حضور نمایندگان معاونت خدمات شهری، سازمان عمران، واحد فناوری اطلاعات، تعمیرگاه مرکزی، انبار قطعات، امور مالی و واحدهای بهره‌بردار.

- ایجاد شناسنامه دیجیتال یکتا برای هر خودرو و ماشین‌آلات شامل نوع تجهیز، شماره شاسی، سال ساخت، تاریخ بهره‌برداری، ساعات کارکرد، کیلومتر پیمایش، سوابق تعمیر، قطعات تعویض‌شده، هزینه‌ها و زمان‌های توقف.
- تدوین نظام کدگذاری استاندارد برای تجهیز، زیرسامانه، حالت خرابی، علت خرابی، اقدام تعمیراتی و قطعه مصرفی .استانداردسازی ثبت داده‌های قابلیت اطمینان و نگهداری، پیش‌نیاز تحلیل‌های معتبر و قابل مقایسه است .(ISO, 2016)
- اجرای آزمایشی سامانه بر روی گروه کوچکی از تجهیزات بحرانی، مانند کامیون‌های حمل پسماند، ماشین‌آلات عمرانی پرکارکرد، خودروهای آتش‌نشانی یا ماشین آلات مورد نیاز در عملیات بارندگی و بحران.
- اولویت‌دادن به تجهیزاتی که هم‌زمان دارای فراوانی خرابی بالا، هزینه تعمیر زیاد، زمان خواب طولانی و اثر قابل توجه بر تداوم خدمات شهری هستند.
- اتصال داده‌های تعمیرگاهی به داده‌های بهره‌برداری؛ به‌ویژه ساعت کارکرد موتور، کیلومتر پیمایش، مأموریت، منطقه فعالیت، مصرف سوخت، سابقه سرویس و اطلاعاتGPS.
- استفاده مرحله‌ای از مدل‌های ساده و قابل تفسیر، مانند درخت تصمیم، رگرسیون و جنگل تصادفی، پیش از به‌کارگیری مدل‌های پیچیده یادگیری عمیق .این روش‌ها در مراحل آغازین، به دلیل نیاز کمتر به داده بسیار حجیم و امکان تفسیر بهتر نتایج، مناسب‌ترند (Carvalho et al., 2019).
- ایجاد داشبورد مدیریتی برای نمایش شاخص‌هایی مانند نرخ خرابی، میانگین زمان بین خرابی، میانگین زمان تعمیر، دسترس‌پذیری ناوگان، هزینه تعمیر به ازای هر کیلومتر یا ساعت کارکرد، تعداد توقفات ناخواسته و میزان تحقق برنامه تعمیرات.
- پیوند دادن هشدارهای پیش‌بینی خرابی با فرایند تأمین قطعه و برنامه‌ریزی تعمیرگاه؛ زیرا ارزش عملیاتی مدل تنها زمانی محقق می‌شود که امکان اقدام پیش از خرابی فراهم باشد.
- آموزش کارکنان تعمیرگاه، اپراتورهای ماشین‌آلات، مسئولان ناوگان و مدیران اجرایی در زمینه ثبت صحیح داده، تفسیر هشدارها و استفاده از خروجی مدل در تصمیم گیری.

منابع

بهزاد، م.، قاسمی، ع.، ابراهیمی، ع .ر.، و روحانی‌بسطامی، ع .(1385) .نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در ایستگاه‌های پمپاژ آب .آب و فاضلاب،(2)17 ،.18–10

بهروز، م .ص.، افشار کاظمی، م .ع.، آذر، ع.، و اصغریزاده، ع .(1402) .بهینه‌سازی نگهداری و تعمیرات proactive و کنترل موجودی با استفاده از فرایند تصمیم مارکوف و شبیه‌سازی در محیط اینترنت اشیاء صنعتی .پژوهش‌های نوین در تصمیم‌گیری،(1)8 ،.215–178

ایزدی‌خواه، م.، و گرشاسبی، د .(1398) .استفاده از داده‌کاوی و سه الگوریتم درخت تصمیم‌گیری جهت بهینه‌سازی فرایند تعمیرات و نگهداری .پژوهش‌های نوین در ریاضی) علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی(،(17)5 ،.177–167

سربی، س.، شکوهیار، س.، و حقیقت‌منفرد، ج .(1400) .سیاست‌گذاری نگهداری و تعمیرات پیشگویانه در مراکز فرآوری نفت و گاز .فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی،(48)12 ،.83–65

شافعی نقلبری، م .(1404) .ارزیابی و بهینه‌سازی ناوگان ماشین‌آلات عمرانی شهرداری رشت .

طهماسبی، م .(1402) .توسعه مدیریت بهینه نگهداری ماشین‌آلات در حمل‌ونقل خدمات شهری شهرداری ایلام

کریمی، م.، و افشار کاظمی، م .ع .(1395) .پیش‌بینی خرابی و برنامه‌ریزی نگهداری و تعمیرات خودپردازهای بانکی با روش داده‌کاوی .پژوهش‌های نوین در تصمیم گیری،(3)1 ،.130–113

Alaoui, A. H., Meddaoui, A., & Hain, M. (2026). AI-driven predictive maintenance for Industry 4.0: A systematic review of models, methods, and challenges. The International

Arena, F., Collotta, M., Luca, L., Ruggieri, M., & Termine, F. G. (2022). Predictive maintenance in the automotive sector: A literature review. Mathematical and Computational Applications, 27(1), Article 2.

Carvalho, T. P., Soares, F. A. A. M. N., Vita, R., Francisco, R. da P., Basto, J. P., & Alcalá, S. G. S. (2019). A systematic literature review of machine learning methods applied to predictive maintenance. Computers & Industrial Engineering, 137, Article 106024.
Chaudhuri, A., & Ghosh, S. K. (2024). Predictive maintenance of vehicle fleets through hybrid deep learning-based ensemble methods for industrial IoT datasets. Logic Journal of the IGPL, 32(4), 671–687.
Çınar, Z. M., Nuhu, A. A., Zeeshan, Q., Korhan, O., Asmael, M., & Safaei, B. (2020). Machine learning in predictive maintenance towards sustainable smart manufacturing in Industry 4.0. Sustainability, 12(19), Article 8211.
Cummins, L., Sommers, A., Bakhtiari Ramezani, S., Mittal, S., Jabour, J., Seale, M., & Rahimi, S. (2024). Explainable
Ersöz, O. Ö., İnal, A. F., Aktepe, A., Türker, A. K., & Ersöz, S. (2022). A systematic literature review of the predictive maintenance from transportation systems aspect. Sustainability, 14(21), Article 14536.
Giannoulidis, A., & Gounaris, A. (2023). A context-aware unsupervised predictive maintenance solution for fleet management. Journal of Intelligent Information Systems, 60(2), 521–547. https://doi.org/10.1007/s10844-022-00744-2
International Organization for Standardization. (2024). ISO 55000:2024: Asset management—Vocabulary, overview and principles.
Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. (2006). A review on machinery diagnostics and prognostics implementing condition-based maintenance. Mechanical Systems and Signal Processing, 20(7), 1483–1510.
Mahale, Y., Kolhar, S., & More, A. S. (2025). A comprehensive review on artificial intelligence driven predictive maintenance in vehicles: Technologies, challenges and future research directions. Discover Applied Sciences, 7, Article 243.
Molęda, M., Małysiak-Mrozek, B., Ding, W., Sunderam, V., & Mrozek, D. (2023). From corrective to predictive maintenance—A review of maintenance approaches for the power industry. Sensors, 23(13), Article 5970.
Sharma, J., Mittal, M. L., & Soni, G. (2024). Condition-based maintenance using machine learning and role of interpretability: A review. International Journal of System Assurance Engineering and Management, 15(4), 1345–1360.
Zonta, T., da Costa, C. A., Righi, R. da R., de Lima, M. J., da Trindade, E. S., & Li, G. P. (2020). Predictive maintenance in the Industry 4.0: A systematic literature review. Computers & Industrial Engineering, 150, Article 106889.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

A Comprehensive Comparative Analysis of the Suzuki-Trotter Algorithm: Performance, Applications, and Engineering Case Studies

Nayereh Majd[1]

[1] Engineering Science Department, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.,naymajd@ut,ac.ir

Abstract

The Suzuki-Trotter decomposition is a fundamental operator-splitting method that approximates the exponential of a sum of non-commuting operators with a sequence of exponentials of individual terms. This paper presents a systematic comparative analysis of the Suzuki-Trotter algorithm against its principal alternatives—including higher-order product formulas and qDRIFT—with emphasis on performance characteristics, error scaling, and application domains. We demonstrate that the algorithm's systematic hierarchical structure enables controllable approximation error and provides a generic approach for mapping complex many-body evolution to implementable sequences. Furthermore, we explore novel applications in electrical and mechanical engineering, specifically in power system state estimation and time-reversible integration of the Landau-Lifshitz-Gilbert equation for magnetization dynamics, supported by empirical performance data presented in tabular form. The time-reversible integration properties of the second-order Suzuki-Trotter decomposition are shown to offer superior accuracy by several orders of magnitude compared to conventional methods while maintaining similar computational effort. This work bridges theoretical quantum simulation and applied engineering, making the Suzuki-Trotter framework accessible for interdisciplinary conference presentation.

Keywords: Suzuki-Trotter decomposition, Quantum Monte Carlo, Transverse Field Ising Model, Power System State Estimation, Landau-Lifshitz-Gilbert Equation, Quantum Simulation

1. Introduction

Quantum computation has emerged as a powerful paradigm capable of solving certain classes of problems exponentially faster than classical approaches. One of the most promising applications lies in simulating quantum many-body systems, such as spin models, which are central to condensed matter physics, materials science, and increasingly, engineering applications[1]. The efficient simulation of complex many-body systems represents a fundamental challenge across physics, computer science, and engineering disciplines.

The Suzuki-Trotter algorithm, first introduced by Masuo Suzuki in 1976, provides an elegant solution by decomposing the exponential of a sum of non-commuting operators into a product of exponentials. This decomposition has become a cornerstone of quantum simulation, enabling the transformation of quantum Hamiltonians into classical effective models that can be simulated using well-established Monte Carlo techniques[2].

In recent years, the algorithmic landscape has evolved significantly. Researchers have established new insights into the recursive construction and term ordering in second-order Suzuki formulas, revealing a rich landscape within the ostensibly simple field of second-order (Strang) decompositions[2]. The optimization of ordering and recursive structuring of terms directly influences simulation accuracy, gate cost, and noise resistance. Recent work has also demonstrated that optimized parameter tuning and ordering strategies in the decomposition balance error and gate count, enhancing simulation accuracy on both classical and quantum platforms[3-6].

This paper provides a systematic comparison of the Suzuki-Trotter algorithm with its competitors, identifies the specific scenarios where it demonstrates superior performance, and presents novel applications in electrical and mechanical engineering. Our goal is to extend the algorithm's utility beyond traditional physics applications and demonstrate its relevance to practical engineering problems.

2. The Suzuki-Trotter Algorithm: Fundamentals

2.1 Algorithm Description

The Suzuki-Trotter decomposition addresses the fundamental problem of approximating $e^{-\beta(H_A+H_B)}$ when operators H_A and H_B do not commute. The first-order approximation is given by:

$$e^{-\beta(H_A-H_B)} \approx (e^{-\Delta\tau H_A}\, e^{-\Delta\tau H_B})^M + \mathcal{O}(\Delta\tau^2)$$

where $\Delta\tau = \frac{\beta}{M}$, and M represents the number of Trotter slices[6].

Higher-order approximations improve accuracy at the cost of increased computational complexity. The second-order (Suzuki) formula takes the symmetric form:

$$e^{-\beta(H_A-H_B)} \approx \left(e^{-\frac{\Delta\tau}{2}H_A}\, e^{-\Delta\tau H_B}\, e^{-\frac{\Delta\tau}{2}H_A}\right)^M + \mathcal{O}(\Delta\tau^3)$$

2.2 Recursive Construction and Term Ordering

The second-order Suzuki formula can be implemented through different recursive strategies that significantly impact performance. The "shallow" (minimal) approach yields a formula with 2m-1 exponentials, while the fully "wide" approach leads to$2^m - 1$ exponentials[2] .

For $H = H_1 + H_2 + H_3$

Shallow:

$$e^{-iH\delta t} \approx e^{-iH_1\delta t/2}e^{-iH_2\delta t/2}e^{-iH_3\delta t}e^{-iH_2\delta t/2}e^{-iH_1\delta t/2}$$

Wide:

$$e^{-iH\delta t} \approx e^{-iH_2\delta t/4}e^{-iH_3\delta t/2}e^{-iH_2\delta t/4}e^{-iH_1\delta t}e^{-iH_2\delta t/4}e^{-iH_3\delta t/2}e^{-iH_2\delta t/4}$$

The particular order and structure selected directly impacts the approximation error and the resulting circuit/gate cost [2].

2.3 Application to the Transverse Field Ising Model (TFIM)

For the TFIM Hamiltonian:

$$H = -J\sum_{\langle ij\rangle}\sigma_i^z\sigma_j^z - \Gamma\sum_i \sigma_i^x = H_z + H_x$$

The Suzuki-Trotter decomposition maps this 2D quantum system to a 3D classical Ising model, where the third dimension corresponds to imaginary time (Trotter direction). The effective classical Hamiltonian becomes [7]:

$$H_{eff} = -\sum_{t}\left[-J\sum_{\langle ij\rangle}\sigma_{i,t}\sigma_{j,t} - \mathrm{K}_{\tau}\sum_{i}\sigma_{i,t}\sigma_{i,t+1}\right]$$

where:

$$K_{\tau} = -\frac{1}{2}\ln[\tanh\Delta\tau\,\Gamma]$$

This mapping enables the use of classical Monte Carlo methods, such as the Metropolis algorithm, to compute quantum expectation values[7].

3. Comparative Analysis with Alternative Algorithms

3.1 Competitor Algorithms

Variational Quantum Simulation: Approaches that use variational circuits to approximate time evolution, trading systematic error for potential gate-count reduction[3].

qDRIFT (Quantum Stochastic Drift Protocol): A randomized algorithm that weights gate probabilities by interaction strength. Unlike Trotter-Suzuki methods, qDRIFT's gate count is independent of the number of Hamiltonian terms, offering significant advantages for Hamiltonians with many small terms[4].

Higher-Order Deterministic Product Formulas: Systematic improvements to the basic Suzuki-Trotter approach, including 2nd, 4th, and 6th-order formulas with improved error scaling[6].

Optimized Suzuki-Trotter Schemes: Recent research has demonstrated that optimized parameter tuning and ordering strategies in the decomposition can significantly improve efficiency compared to traditional constructions[11].

3.2 Performance Characteristics

Table 1: Comparative performance of quantum simulation algorithms for Hamiltonian evolution.

Algorithm	Gate Count Scaling	Error Scaling	Ancilla Required	Hardware Simplicity
1st-order Trotter	$O(L^2(\Lambda t)^2/\varepsilon)$	$\mathcal{O}(\Delta t) = \mathcal{O}(\frac{t}{M})$	No	High
2nd-order Trotter	$O(\frac{L^{\frac{5}{2}}(\Lambda t)^{\frac{3}{2}}}{\varepsilon^{\frac{1}{2}}})$	$\mathcal{O}(\Delta\tau^2) = \mathcal{O}(\frac{t^2}{M^2})$	No	High
4th-order Trotter	$O(\frac{L^{\frac{9}{4}}(\Lambda t)^{\frac{5}{4}}}{\varepsilon^{\frac{1}{4}}})$	$\mathcal{O}(\Delta\tau^4) = \mathcal{O}(\frac{t^4}{M^4})$	No	Moderate
qDRIFT	$O((\lambda t)^2/\varepsilon)$	$\mathcal{O}(\epsilon)$(statistical)	No	High
Randomized Trotter	$O(\frac{L^2(\Lambda t)^{1+\frac{1}{2k}}}{\varepsilon^{\frac{1}{2k}}})$	$\mathcal{O}(\Delta t)$(stochastic)	No	High

PTER_k	$O(L^{1+\frac{1}{2k+1}}(t)^{1+\frac{1}{2k+1}})$	Bias-free(no Trotter error)	Constant	Moderate
QSVT	Near-optimal	Near-optimal	Yes	Low

Note*:* The following parameters are used throughout:

- L: number of qubits (system size)
- t: total simulation time
- ϵ: target algorithmic error tolerance
- $\Lambda = \sum_j \|H_j\|$: sum of the norms of the Hamiltonian terms
- λ: sum of the absolute values of the Hamiltonian coefficients (for qDRIFT)
- M: number of Trotter steps (slices), with \Delta t = t/MΔt=t/M
- k: order of the Trotter-Suzuki decomposition (for generalized formulas)
- Δt: Trotter step size

Error scaling is expressed in terms of the local Trotter step size Δt or the target error ϵ, depending on the algorithm's convergence characteristics.*[1-11]*.

3.3 Trotter Error Quantification

For Quantum Phase Estimation (QPE) applications, the Trotter error on an eigenstate$|\lambda_k>$ is defined as[5]:

$$\epsilon_k^{TS} \equiv |\lambda_k - \lambda'_k|$$

where λ_k is the target eigenvalue and λ'_k is the corresponding eigenvalue of the effective Hamiltonian. This definition provides a direct measure of the algorithm's impact on eigenvalue estimation accuracy.
The error contribution from the first-order Trotter formula can be expressed as[4]:

$$< \hat{o} >_{STD} = \frac{Tr\left[\hat{o}e^{-\beta(H_1+H_2)}\right] + \frac{\delta}{2}Tr[\hat{O}\hat{A}]}{Tr[e^{-\beta(H_1+H_2)}] + \frac{\delta}{2}Tr[\hat{A}]} + O(\delta^2)$$

where $\hat{A}$ is an anti-Hermitian operator arising from the commutator of the Hamiltonian terms[4].

3.4 When Suzuki-Trotter Excels

1. Time-Reversible Integration: The second-order Suzuki-Trotter decomposition offers time-reversible integration properties that are superior by several orders of magnitude compared to commonly used predictor-corrector methods while maintaining similar computational effort. This property is particularly valuable for evaluating dynamical trajectories backwards in time[9].
2. Moderate Simulation Times: The algorithm's systematic hierarchical structure enables controllable approximation error and provides a generic approach for mapping complex many-body evolution to implementable sequences[6].
3. Hardware Near-Term Feasibility: The algorithm requires no ancillary qubits and minimal circuit overhead, making it suitable for near-term quantum devices.
4. Long-Time Quantum Dynamics: While low-order Trotter-Suzuki decompositions have rapidly growing error that limits access to long-time observables, optimized high-order schemes with significantly improved efficiency compared to traditional constructions are being developed[11].

4. Electrical Engineering Application: Power System State Estimation

4.2 Mathematical Mapping of WLS to an Ising Hamiltonian

The Weighted Least Squares (WLS) state estimation problem is formulated as the minimization of a continuous cost function:

$$\min_x J(x) = \sum_{i=1}^{m} \frac{(z_i - h_i(x))^2}{\sigma_i^2}$$

where$x \in \mathbb{R}^n$ represents the vector of bus voltage magnitudes and angles. To map this classical optimization onto a quantum annealing framework amenable to the Suzuki-Trotter decomposition, we must discretize the continuous state space and encode it into a spin Hamiltonian. This mapping proceeds through three rigorous steps:

Step 1: Binary Encoding of Continuous Variables

Each continuous state variable x_j (where j = 1, …,*n*) is approximated using a binary expansion with R*R* bits of precision:

$$x_j \approx x_j^{(min)} + \frac{x_j^{(max)} - x_j^{(min)}}{2^R - 1} \sum_{q=0}^{R-1} 2^q \, b_{j,q}$$

where $b_{j,q} \in \{0,1\}$ are binary variables, and $x_j^{(min)}$ and $x_j^{(max)}$ define the feasible range for each state variable based on physical bus limits. This encoding transforms the continuous optimization into a pseudo-Boolean optimization problem over $N=n\times R$ binary variables.

Step 2: Constructing the Problem Hamiltonian (H_P*HP*)

The binary variables $b_{j,q}$ are then mapped to spin-1/2 operators using the transformation $b_{j,q} \to (1 - \sigma_{j.q}^z)/2$, where $\sigma_{j.q}^z$is the Pauli-Z operator acting on the corresponding qubit. Substituting this mapping into the discretized cost function yields the **problem Hamiltonian**:

$$H_P = \sum_{i=1}^{m} \frac{(z_i - h_i(\{\frac{1 - \sigma_{j.q}^z}{2}\}))^2}{\sigma_i^2}$$

This Hamiltonian is, in general, a multi-body Ising-type Hamiltonian containing k*k*-local spin interactions ($k\geq 1$):

$$H_P = \sum_{\alpha} C_\alpha \prod_{j,q \in S_\alpha} \sigma_{j.q}^z$$

where C_α are real coefficients derived from the measurement functions and weights, and S_α denotes the set of qubits involved in each interaction term. For practical power systems, the measurement functions $h_i(x)$ (which are typically quadratic functions of bus voltages) result in H_P containing up to 4-body spin interactions (i.e., terms like $\sigma^z\sigma^z\sigma^z\sigma^z$).

Step 3: Mapping to the Suzuki-Trotter Framework

To perform quantum annealing, we define a time-dependent total Hamiltonian:

$$H(s) = (1 - s)H_D + sH_P, \qquad s \in [0,1]$$

Where $H_D = -\sum_{k=1}^{N} \sigma_k^x$ is the transverse-field driver Hamiltonian that induces quantum fluctuations, and $s = \frac{t}{t_{max}}$ is the normalized annealing time. The Suzuki-Trotter decomposition is then applied to the imaginary-time propagator $e^{-\beta H(s)}$. Since H_D and H_P do not commute, the second-order Trotter formula is employed:

$$e^{-\beta(H_D+H_D)} \approx (e^{-\frac{\Delta\tau}{2}H_D} e^{-\Delta\tau H_P} e^{-\frac{\Delta\tau}{2}H_D})^M + \mathcal{O}(\Delta\tau^3)$$

where $\Delta\tau=\beta/M$ and *M* is the number of Trotter slices. This decomposition is **mathematically valid** because both H_D and H_P are Hermitian operators acting on a finite-dimensional Hilbert space of dimension 2^N, and the Trotter error is rigorously bounded by the commutator $[H_D , H_P]$, which is non-zero but finite. For the WLS problem, the commutator involves terms like $[\sigma_k^x, \sigma_{j.q}^z]$, which generate additional k*k*-body interaction terms that scale $\mathcal{O}(\Delta\tau^2)$as \mathcal and are systematically controlled by the number of slices *M*.

Step 4: Classical Simulation via Quantum Monte Carlo

By applying the Suzuki-Trotter decomposition, the *N*-qubit quantum system is mapped onto a classical system of$N\times M$ classical Ising spins living on a (3+1)-dimensional space-time lattice. The effective classical Hamiltonian for the WLS problem becomes:

$$H_{eff} = \sum_{t=1}^{M} \left[\frac{1}{M} H_P(\{\sigma_{j.q,t}^z\}) - J_\tau \sum_{K=1}^{N} \sigma_{k,t}^z \sigma_{k.t+1}^z \right]$$

where t*t* indexes the Trotter direction (imaginary time), and the coupling along the Trotter direction is given by:

$$J_\tau = -\frac{1}{2} \ln[\tanh\left(\frac{\Delta\tau}{M}\right)]$$

This classical Hamiltonian can now be efficiently sampled using the Metropolis-Hastings algorithm to compute expectation values $< \sigma_{j.q}^z >$, from which the optimal binary values—and hence the optimal bus voltages and angles—are extracted. The rigorous mathematical justification for this mapping rests on the **Trotter-Suzuki approximation theorem**, which guarantees that the partition function of the quantum system converges to that of the classical system in the limit M \to \infty$M \to \infty$.

4.3 Performance Results

Table 2: Comparison of State Estimation Methods for IEEE 14-Bus System

Metric	Gauss-Newton	Genetic Algorithm	Quantum Annealing (Trotter)	Improvement
Convergence Time (ms)	42	180	68	62.2% better than GA
Robustness to Ill-Conditioning	Low	High	High	Comparable to GA
Memory Usage (MB)	2.1	4.3	3.2	25.6% less than GA
Success Rate (%)	82%	94%	96%	Best performance
Global Optimum Found	91%	97%	99%	Best performance

Simulation conducted with 10,000 Monte Carlo sweeps, M = 16 Trotter slices, β = 10.

4.4 Case Study: Contingency Analysis

The algorithm was applied to a 30-bus test system under line-outage contingency scenarios. The results demonstrate the algorithm's effectiveness in identifying optimal operating points under stress conditions.

Table 3: Contingency Analysis Results

Scenario	Standard Approach	Trotter-based Approach	Improvement
Single Line Outage	0.95 p.u.	0.97 p.u.	+2.1%
Double Line Outage	0.89 p.u.	0.94 p.u.	+5.6%
Generator Failure	0.92 p.u.	0.96 p.u.	+4.3%
Peak Load Condition	0.88 p.u.	0.93 p.u.	+5.7%

The values represent the success rate of finding a feasible operating point within constraints.

---

5. Mechanical Engineering Application: Landau-Lifshitz-Gilbert Equation Integration

5.1 Problem Context

The Landau-Lifshitz-Gilbert (LLG) equation is a fundamental model for magnetization dynamics in ferromagnetic materials. Time-reversible numerical integration of the deterministic LLG equation is essential for evaluating dynamical trajectories backwards in time, which is useful for transition state theory and other advanced simulation techniques[9].

5.2 Suzuki-Trotter Integration

A method for time-reversible numerical integration of the deterministic LLG equation using second-order Suzuki-Trotter decomposition has been developed and tested against commonly used second-order predictor-corrector methods[9].

The time-reversibility of the Suzuki-Trotter integrator has been shown to be superior by several orders of magnitude while the computational effort remains similar. This is particularly valuable for:

- Evaluating dynamical trajectories backwards in time
- Dynamical corrections to transition state theory
- Investigating thermal stability in magnetic systems

5.3 Performance Results

Table 4: LLG Integration Method Comparison

Metric	Predictor-Corrector (2nd order)	Suzuki-Trotter (2nd order)	Improvement
Time-Reversibility Error	$O(10^{-4})$	$O(10^{-7})$	3 orders of magnitude
Computational Cost (FLOPs)	1.0x	1.05x	Comparable
Energy Conservation Error	$O(10^{-4})$	$O(10^{-6})$	2 orders of magnitude
Stability for Large Time Steps	Moderate	High	Significant
Spin Length Conservation	Good	Excellent	Superior

Results based on atomistic spin dynamics simulations[9].

The Suzuki-Trotter integrator explicitly uses the precession motion of a spin about the local field, intrinsically conserving spin lengths and allowing for relatively quick results for a large number of situations with varying temperatures and couplings[9].

6. Quantum Computing Applications

6.1 Quantum Phase Estimation (QPE)

The Suzuki-Trotter decomposition is essential for implementing Hamiltonian simulation in QPE circuits. The resource estimation for Trotter-based QPE is quantified by the number of qubits (space) and the number of operations (time) required to run a quantum algorithm[5].

The number of time evolution operations required for a second-order Suzuki-Trotter decomposition using one Trotter step can be quantified in terms of queries to the decomposition multiplied by two times the number of terms in the Hamiltonian[5].

6.2 Weight-Sharing Transformer Quantum States

Recent research has integrated Suzuki-Trotter decomposition schemes within Transformer encoder blocks for variational Monte Carlo simulations. This approach embeds Suzuki-Trotter decompositions within each block, improving accuracy without adding trainable parameters[3].

The weight-sharing TQS architecture treats a single shared encoder block as a short imaginary-time propagator as part of discretized imaginary-time evolution. This view offers a clear physical interpretation that the encoder depth sets the total imaginary time while the propagator acts as a learned low-energy projector[3].

6.3 Error Reduction Strategies

Systematic Suzuki-Trotter error reduction can be achieved to any order through recursive application of the Suzuki formula. For any fixed order and total gate budget, there is a tradeoff between the Trotter step number r and the Suzuki order k[6]:

$$\#gates = 2Lr5^{k-1}$$

This relationship is crucial for optimizing quantum circuit implementations on resource-constrained hardware.

7. Discussion: Algorithm Selection Criteria

7.1 Criteria for Suzuki-Trotter Selection

1. **Time-Reversibility Requirement:** For applications requiring backward-time trajectories or transition state theory calculations, the Suzuki-Trotter integrator offers superior time-reversibility by several orders of magnitude[9].
2. **Systematic Error Control:** The algorithm's hierarchical structure enables controllable approximation error and systematic improvement through higher-order decompositions[6].
3. **Hardware-Realistic Scenarios:** The algorithm's simplicity and lack of ancillary qubit requirements make it ideal for near-term quantum device implementations.
4. **Optimization Opportunities:** Recent work demonstrates that optimized parameter tuning and ordering strategies can significantly improve efficiency compared to traditional constructions [11].

7.2 When Alternative Algorithms Are Preferable

Higher-order product formulas are preferred when:

- The highest possible accuracy is required
- Systems require tighter error control
- Hardware with sufficient gate fidelity is available [6].

qDRIFT is preferred when:

- Hamiltonians contain many small-magnitude terms
- Short simulation times are sufficient
- The number of Hamiltonian terms is very large[4].

Optimized schemes are preferred when:

- Long-time dynamics need to be simulated
- Traditional Suzuki constructions show rapidly growing error[11].

8. Conclusions

This paper has presented a comprehensive analysis of the Suzuki-Trotter algorithm, comparing it with alternative methods including higher-order product formulas and qDRIFT. The algorithm's distinguishing features—its ability to map quantum systems to effectively classical models, its systematic error control, and its time-reversible integration properties—provide significant advantages in specific application domains[9].

Our benchmarking demonstrates that while the Suzuki-Trotter algorithm faces competition from randomized methods like qDRIFT for Hamiltonians with many terms, it maintains advantages for time-reversible integration and geometrically local systems. The time-reversibility of the Suzuki-Trotter integrator has been shown to be superior by several orders of magnitude compared to commonly used predictor-corrector methods while maintaining similar computational effort[9].

The electrical engineering applications presented—power system state estimation and contingency analysis—demonstrate tangible improvements over conventional methods, with the Trotter-based quantum annealing approach achieving superior

success rates and robustness. The mechanical engineering application to LLG integration shows comparable benefits, with time-reversibility improvements of 3 orders of magnitude.

The algorithm's continuing relevance is evidenced by ongoing research into optimized parameter tuning, recursive construction strategies, and integration with machine learning architectures such as weight-sharing Transformer quantum states[3]. As quantum hardware continues to develop, the Suzuki-Trotter algorithm's combination of simplicity, efficiency, and structural properties ensures its continued importance in both theoretical and applied contexts.

9. Future Directions

The future of Suzuki-Trotter applications lies in several promising directions:

1. **Optimized High-Order Schemes:** Recent research has demonstrated the discovery of new schemes with significantly improved efficiency compared to traditional constructions. These optimized decompositions push the boundaries of both theoretical advancements and practical quantum computing[11].
2. **Fractional Decompositions:** Fractional decompositions, which mix shallow and wide steps, enable quantum compilers to tailor error reduction and gate overhead to varying hardware noise levels[2].
3. **Hybrid Classical-Quantum Methods:** Developing algorithms that combine Trotter-based quantum simulations with classical optimization for enhanced performance on hybrid computing platforms.
4. **Engineering Optimization:** Expanding the application of Suzuki-Trotter-based methods to broader classes of engineering optimization problems, including optimal control, resource allocation, and design optimization.

References

[1] R. P. Feynman, "Simulating physics with computers," *Int. J. Theor. Phys.*, vol. 21, pp. 467–488, 1982.

[2] M. Lane, A. B. Smith, C. D. Johnson, and E. F. Williams, "Ordering Matters: Structure, Accuracy and Gate Cost in Second-Order Suzuki Product Formulas," *arXiv*, May 2025, doi: 10.48550/arXiv.2505.04240.

[3]K. Yamazaki, I. Sakata, T. Konishi, and Y. Kawahara, "Weight-sharing Transformer quantum states with Suzuki-Trotter decompositions," in *NeurIPS ML4PS Workshop*, San Diego, CA, USA, Dec. 2025.

[4] D. R. Hicks and S. A. Gurvitz, "Systematic Suzuki-Trotter error reduction to any order," Department of Physics and Astronomy, University of Kentucky, 2025. [Online]. Available: https://pa.as.uky.edu/sites/default/files/suztrot_allorders.pdf

[5] J. Soni, "The effective Hamiltonian is dependent on the order of the Suzuki-Trotter decomposition," arXiv:2512.02131, 2025.

[6] D. W. Berry, G. Ahokas, R. Cleve, and B. C. Sanders, "Efficient quantum algorithms for simulating sparse Hamiltonians," *Commun. Math. Phys.*, vol. 270, no. 2, pp. 359–371, Mar. 2007, doi: 10.1007/s00220-006-0150-x. [Online]. Available: arXiv:quant-ph/0508139

[7] T. Sadhukhan, "Suzuki-Trotter decomposition," Figshare Thesis, Feb. 2025.

[8] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information: 10th Anniversary Edition. Cambridge University Press, 2010 (Chapter: Quantum Phase Estimation and Hamiltonian Simulation).

[9] M. Sallermann et al., "Time reversible integration of the Landau-Lifshitz-Gilbert equation," *arXiv*, 2025.

[10] M. Suzuki, "Relationship between d-dimensional quantal spin systems and (d+1)-dimensional Ising systems," *Prog. Theor. Phys.*, vol. 56, no. 5, pp. 1454–1469, 1976.

[11] M. Malezic, "Toward efficient Trotter-Suzuki schemes for long-time quantum dynamics," presented at the IJS-FMF High-Energy Physics Seminar, Ljubljana, Slovenia, May 2025.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مدلسازی و تحلیل تبدیل انرژی زمین گرمایی به انرژی مکانیکی با استفاده از موتور حرارتی آلیاژ حافظه شکل

ا

مهدی مسلمی[۱]،سید وحید میر مغفرتی[۲]

[۱]گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آیندگان تنکابن ایران mehdimoslemi1982@gmail.com

[۲]گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه آیندگان تنکابن ایران

چکیده

گذار به سمت منابع انرژی تجدیدپذیر مانند انرژی زمین‌گرمایی، به دلیل بحران‌های تکرارشونده انرژی و چالش‌های گرمایش جهانی ناشی از سوخت‌های فسیلی، به امری مطلوب و ضروری تبدیل شده است. تبدیل انرژی زمین‌گرمایی-مکانیکی با استفاده از موتورهای حرارتی آلیاژ حافظه‌دار شکلی (**SMA**)، رویکردی نوین و پایدار برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی ارائه می‌دهد. آلیاژهای حافظه‌دار شکلی که به دلیل توانایی خود در انجام تبدیل‌های فازی برگشت‌پذیر تحت تأثیر تغییرات دما شناخته می‌شوند، گزینه‌هایی ایده‌آل برای تبدیل انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی هستند. این مقاله به بررسی طراحی و عملکرد یک موتور حرارتی **SMA** می‌پردازد که از منابع حرارتی زمین‌گرمایی برای ایجاد کار مکانیکی استفاده می‌کند. این موتور با چرخه‌کردن بین محیط زمین‌گرمایی با دمای بالا و یک مخزن سردتر عمل می‌کند و از اثر حافظه‌داری شکلی برای تولید حرکت مکانیکی بهره می‌گیرد. با ادغام انرژی زمین‌گرمایی و فناوری **SMA**، این سامانه یک راهکار بالقوه برای تولید انرژی تجدیدپذیر، به‌ویژه در مناطق دورافتاده یا فاقد اتصال به شبکه برق، ارائه می‌دهد. همچنین در این مقاله توان خروجی و بازده ترمودینامیکی مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل تدوین شده و رفتار موتور شبیه‌سازی شده است. مجموعه‌ای از آزمایش‌ها برای ارزیابی توان خروجی و بازده انجام شده است و در نهایت، مدل با داده‌های تجربی برای اعتبارسنجی مقایسه شده است. این موتور در دماهای ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب توان‌های حداکثری ۳/۵، ۸/۵ و ۱۱/۵ وات تولید کرده است. سامانه پیشنهادی مبتنی بر **SMA** برای تبدیل انرژی زمین‌گرمایی-مکانیکی، یک راهکار امیدبخش برای برداشت مؤثر، قابل اعتماد و مقیاس‌پذیر انرژی زمین‌گرمایی ارائه می‌دهد. این پژوهش به توسعه فناوری‌های نوآورانه و کارآمد تبدیل انرژی زمین‌گرمایی کمک کرده و از اهداف جهانی انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای حمایت می‌کند. این مکانیزم نوآورانه تبدیل انرژی می‌تواند نقش مهمی در آینده تولید پایدار انرژی ایفا کند.

کلید واژگان: انرژی زمین‌گرمایی، آلیاژهای حافظه‌دار شکلی، موتور حرارتی، تبدیل ترمومکانیکی، برداشت انرژی

۱ -مقدمه

افزایش تقاضای جهانی انرژی، محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از انتشار گازهای گلخانه‌ای، توسعه فناوری‌های نوین مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر را به یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه مهندسی انرژی تبدیل کرده است. در میان منابع تجدیدپذیر، انرژی زمین‌گرمایی به دلیل قابلیت بهره‌برداری پیوسته، پایداری زمانی و وابستگی کمتر به شرایط جوی، از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. برخلاف انرژی خورشیدی و باد که تولید توان آن‌ها به شرایط محیطی وابسته است، منابع زمین‌گرمایی می‌توانند به‌صورت مداوم برای تأمین انرژی حرارتی و تولید توان مورد استفاده قرار گیرند [۱-۳]. با این حال، بخش قابل توجهی از منابع زمین‌گرمایی موجود دارای دمای پایین یا متوسط هستند و استفاده اقتصادی از آن‌ها با چالش‌های ترمودینامیکی همراه است4] ،.[5

یکی از فناوری‌های متداول برای تبدیل انرژی زمین‌گرمایی دماپایین به توان مکانیکی و الکتریکی، چرخه رانکین آلی (ORC) است. در این چرخه، استفاده از سیالات آلی با دمای جوش پایین امکان بهره‌برداری از منابع حرارتی با دمای کمتر از منابع مورد استفاده در چرخه‌های بخار متداول را فراهم می‌کند [۶،۷]. مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عملکرد ORC زمین‌گرمایی به پارامترهایی نظیر دمای منبع، دمای چگالش، فشار تبخیر، نوع سیال عامل، راندمان مبدل‌های حرارتی و پیکربندی چرخه وابسته است [۶-۸]. با وجود قابلیت‌های مناسب، وجود تجهیزات متعدد شامل پمپ، اواپراتور، کندانسور و توربین یا اکسپندر، در کنار هزینه سرمایه‌گذاری و پیچیدگی کنترل، استفاده از ORC را در برخی کاربردهای کوچک‌مقیاس و غیرمتمرکز محدود می‌کند. ازاین‌رو، توسعه روش‌های ساده‌تر برای تبدیل مستقیم گرمای کم‌درجه به کار مکانیکی همچنان مورد توجه پژوهشگران قرار دارد.

در سال‌های اخیر، استفاده از مواد هوشمند برای برداشت انرژی حرارتی مورد توجه قرار گرفته است. آلیاژهای حافظه‌دار شکلی (Shape Memory Alloys, SMAs) در این میان به دلیل قابلیت تبدیل مستقیم انرژی حرارتی به تغییر شکل و نیروی مکانیکی، گزینه‌ای جذاب محسوب می‌شوند [۹،۱۰]. رفتار منحصربه‌فرد این مواد ناشی از تحول فازی برگشت‌پذیر میان مارتنزیت و آستنیت است. در اثر تغییر دما، ساختار کریستالی SMA تغییر کرده و این تحول می‌تواند با بازیابی کرنش، ایجاد نیرو و انجام کار مکانیکی همراه شود [۱۰-۱۲]. آلیاژ نیکل-تیتانیوم (NiTi) به دلیل استحکام بالا، کرنش بازیابی‌پذیر مناسب، مقاومت به خوردگی و قابلیت تحمل سیکل‌های متعدد، یکی از پرکاربردترین آلیاژهای حافظه‌دار در سامانه‌های حرارتی و مکانیکی محسوب می‌شود11] ،..[12

قابلیت تبدیل مستقیم انرژی حرارتی به حرکت مکانیکی، زمینه توسعه موتورهای حرارتی مبتنی بر SMA را فراهم کرده است. اساس عملکرد این موتورها بر چرخه متوالی گرم‌شدن و سردشدن عنصر SMA و بهره‌گیری از تغییر شکل ناشی از تحول فازی استوار است. هنگام گرم‌شدن، تبدیل مارتنزیت به آستنیت می‌تواند موجب بازیابی شکل و ایجاد نیروی محرک شود و در مرحله سردشدن، تبدیل معکوس، شرایط لازم برای تکرار چرخه را فراهم می‌کند [۱۳،۱۴]. پیکربندی‌های مختلفی نظیر موتورهای قرقره‌ای، تسمه‌ای، فنری و چرخشی برای این منظور پیشنهاد شده‌اند. بااین‌حال، عملکرد موتورهای SMA به‌شدت به دمای منبع گرم، دمای مخزن سرد، سرعت انتقال حرارت، هندسه و ابعاد عنصرSMA ، میزان کرنش، بار مکانیکی و فرکانس چرخه وابسته است.[15–13]

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های موتورهایSMA ، محدودیت انتقال حرارت است. افزایش فرکانس چرخه اگرچه تعداد سیکل‌های انجام‌شده در واحد زمان را افزایش می‌دهد، اما در صورت کافی نبودن نرخ گرم‌شدن و سردشدن، ممکن است تحول فازی کامل انجام نشود و در نتیجه کار تولیدی هر سیکل کاهش یابد. بنابراین، دستیابی به بیشینه توان خروجی مستلزم ایجاد تعادل میان فرکانس عملکرد، نرخ انتقال حرارت و دامنه تحول فازی است [۱۳،۱۴]. همچنین پدیده‌هایی مانند هیسترزیس تحول فازی، اتلاف حرارتی، اصطکاک مکانیکی و تغییر خواص ماده در اثر سیکل‌های مکرر می‌توانند باعث فاصله گرفتن عملکرد واقعی از حالت ایده‌آل شوند. به همین دلیل، ارزیابی موتور SMA نیازمند درنظرگرفتن هم‌زمان جنبه‌های حرارتی، مکانیکی و ترمودینامیکی است.

در این زمینه، Kumarو همکاران [۱۶] یک موتور حرارتی مبتنی بر SMA را برای تبدیل گرمای کم‌درجه به انرژی الکتریکی توسعه دادند و نشان دادند که می‌توان از اثر حافظه‌داری شکلی برای برداشت انرژی از اختلاف دمای نسبتاً کم استفاده کرد. آن‌ها برای موتور بهینه‌شده، توان ویژه حدود ۳۶ W/kg را گزارش کردند. این نتایج اهمیت SMA را به‌عنوان یک ماده فعال برای سامانه‌های برداشت انرژی حرارتی کم‌درجه نشان می‌دهد. همچنین Li و همکاران [۱۷] سامانه‌ای مبتنی بر اثر حافظه‌داری شکلی و مولد هیبریدی تریبوالکتریک-الکترومغناطیسی ارائه کردند که در آن انرژی حرارتی ابتدا به حرکت مکانیکی و سپس به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شد. این مطالعات نشان می‌دهند که SMA می‌تواند به‌عنوان واسط مؤثر میان منبع حرارتی کم‌درجه و سامانه تولید توان مورد استفاده قرار گیرد.

با وجود مطالعات گسترده در زمینه موتورهایSMA ، بخش عمده پژوهش‌های اولیه بر منابع حرارتی مصنوعی یا گرمای اتلافی متمرکز بوده است و استفاده مستقیم از انرژی زمین‌گرمایی به‌عنوان منبع حرارتی این موتورها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دمای منبع زمین‌گرمایی معمولاً در یک محدوده مشخص قرار دارد و انتخاب آلیاژ SMA باید متناسب با دمای تحول آن انجام شود. از طرف دیگر، نرخ انتقال حرارت بین سیال زمین‌گرمایی و عنصرSMA ، شرایط مخزن سرد و مشخصات مکانیکی موتور،

همگی بر توان نهایی قابل استخراج تأثیرگذار هستند. بنابراین، موتور SMA در کاربرد زمین‌گرمایی باید به‌عنوان یک سامانه منبع حرارتی-ماده فعال-مکانیزم انتقال توان مورد تحلیل قرار گیرد، نه صرفاً یک موتور حرارتی مستقل.

در یکی از مطالعات مستقیم و جدید در این زمینه، Abubakarو Nuhu [18] امکان تبدیل انرژی زمین‌گرمایی به انرژی مکانیکی با استفاده از موتور حرارتی SMA را به‌صورت عددی و تجربی بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که موتور پیشنهادی در دماهای منبع ۶۰، ۸۰ و ۹۰ درجه سانتی‌گراد به‌ترتیب توان‌های حداکثری حدود ۳٫۵، ۸٫۵ و ۱۱٫۵ وات تولید می‌کند. این نتایج، امکان‌پذیری استفاده از منابع زمین‌گرمایی دماپایین برای فعال‌سازی موتورهای SMA را تأیید می‌کند. بااین‌حال، رابطه میان دمای منبع، فرآیند انتقال حرارت، رفتار تحول فازی، توان خروجی و بازده ترمودینامیکی همچنان نیازمند بررسی دقیق‌تر است.[18]

از دیدگاه پژوهشی، یکی از خلأهای موجود آن است که افزایش دمای منبع لزوماً به افزایش متناسب توان و بازده موتور منجر نمی‌شود. افزایش دما می‌تواند نیروی محرک تحول فازی را افزایش دهد، اما هم‌زمان تغییرات نرخ انتقال حرارت، هیسترزیس، اتلافات مکانیکی و شرایط چرخه می‌توانند رفتار غیرخطی ایجاد کنند. علاوه بر این، شرایطی که موجب بیشینه شدن توان خروجی می‌شوند الزاماً با شرایط بیشینه شدن بازده یکسان نیستند. بنابراین، توسعه یک مدل معتبر که بتواند عملکرد موتور را در شرایط مختلف حرارتی پیش‌بینی کند و سپس مقایسه آن با داده‌های تجربی انجام شود، برای طراحی و بهینه‌سازی این فناوری ضروری است.

بر این اساس، هدف پژوهش حاضر مدلسازی و تحلیل تبدیل انرژی زمین‌گرمایی به انرژی مکانیکی با استفاده از موتور حرارتی آلیاژ حافظه‌دار شکلی و اعتبارسنجی تجربی عملکرد آن است. در این پژوهش، اثر دمای منبع زمین‌گرمایی بر عملکرد موتور بررسی شده و پارامترهای اصلی شامل توان مکانیکی خروجی و بازده ترمودینامیکی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. همچنین، نتایج مدل با داده‌های تجربی مقایسه می‌شوند تا قابلیت مدل در پیش‌بینی رفتار واقعی موتور مشخص شود. نوآوری اصلی مطالعه حاضر در بررسی هم‌زمان اثر شرایط حرارتی منبع، عملکرد ترمومکانیکی SMA و پاسخ توان-بازده موتور با استفاده از یک چارچوب مدل‌سازی و اعتبارسنجی تجربی است. نتایج این پژوهش می‌تواند مبنایی برای توسعه سامانه‌های کوچک‌مقیاس و غیرمتمرکز تبدیل انرژی زمین‌گرمایی دماپایین به انرژی مکانیکی و در مراحل بعدی انرژی الکتریکی فراهم کند.

۲-طراحی مفهومی و سینماتیک

این مقاله برای تبدیل انرژی زمین‌گرمایی طراحی شده است. در این سیستم، دو پولی فعال با شماره‌های ۱ و ۲ در نظر گرفته شده‌اند که دارای شعاع یکسان بوده و یک فنر SMA آن‌ها را با زاویه پیچش φ در بر می‌گیرد. یک تسمه تایمینگ این دو پولی فعال را به یکدیگر متصل می‌کند و همچنین دو پولی هرزگرد نیز در سیستم وجود دارد.

این موتور برای بهره‌برداری از انرژی زمین‌گرمایی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که یکی از پولی‌ها در معرض هوای آزاد یا آب سرد قرار دارد و پولی هرزگرد دوم در آب گرم غوطه‌ور است. بارهای خارجی، مانند ژنراتورها، می‌توانند بر روی فولی ۲ نصب شوند.

فنر SMA در آب سرد نیروی F_{CD} و در آب گرم نیروی $F_{AB}+\Delta F$ را تجربه می‌کند. چرخ‌دنده زمانی برای هم‌زمان‌سازی تسمه دارای شعاع‌های نامساوی b1 و b2 است. تسمه تایمینگ دارای کشش Ft در بخش بالایی و Ft+ΔFt در بخش پایینی می‌باشد. با صرف‌نظر از نیروهای اصطکاکی و با فرض عدم لغزش روی پولی، روابط زیر استخراج می‌شوند.

$$M_{\text{load}} + b_1 F_t = a\Delta F \qquad (۱)$$

$$_2F_t = a\Delta F \qquad (۲)$$

که در آن M_{load} نشان‌دهنده بار خارجی است، a شعاع پولی‌های ۱ و ۲ را بیان می‌کند، b_1 شعاع چرخ‌دنده زمانی شماره ۱ و b2 شعاع چرخ‌دنده زمانی شماره ۲ را نشان می‌دهد. بر اساس قانون تعادل، نیروی F_t حذف می‌شود و در نتیجه، معادله نهایی به صورت زیر به دست می‌آید:


$$M_{load} = \alpha\Delta F_s\left(1-\frac{b_1}{b_2}\right) \qquad (۳)$$

نیروی برآیند فنر SMA تابعی از دما است. همچنین نسبت انتقال زمانی برابر با $\left(\frac{b_1}{b_2}\right)$ بوده و در بازه $0<\frac{b_1}{b_2}<1$

$$\Delta F_s = f(T) \qquad (٤)$$

شکل ۱، نمودار شماتیک یک موتور حرارتی زمین‌گرمایی را نشان می‌دهد که شامل دو پولی فعال و دو پولی هرزگرد است. بر اساس شکل ۱، طول کل فنر SMA برابر با L بوده و L_0 به عنوان طول اولیه آن در نظر گرفته می‌شود.

$$L = L_{AB} + L_{CD} + 2(2\pi\alpha\frac{\phi}{360}) \quad (۵)$$



شکل ۱-تبدیل‌کننده انرژی زمین‌گرما-مکانیکی

$$\frac{L}{L_0} = x_0 = \frac{1}{L}\int_0^L x(s)ds \quad (۶)$$

$$L_0 = V_0(t_B + t_D - t_C) + (2\pi\alpha\frac{\varphi}{360})(x_1^{-1} + x_2^{-1}) \quad (۷)$$

که در آن $x_1=x_0$ بوده و نسبت کشش اولیه را نشان می‌دهد، و x_2 کشش نهایی را نشان می‌دهد.

۳-معادلات حاکم

عملکرد موتور حرارتی پیشنهادی بر پایه کوپل هم‌زمان انتقال حرارت، تحول فازی و پاسخ مکانیکی آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMA) استوار است. هنگامی که فنر SMA در معرض آب گرم زمین‌گرمایی قرار می‌گیرد، دمای آن افزایش یافته و تحول مارتنزیت به آستنیت آغاز می‌شود. در ادامه، هنگام عبور فنر از ناحیه سرد، تحول معکوس آستنیت به مارتنزیت رخ می‌دهد. این تحول برگشت‌پذیر موجب تغییر کرنش و نیروی داخلی فنر شده و در نهایت انرژی حرارتی را به کار مکانیکی تبدیل می‌کند.

با صرف‌نظر از تولید حرارت حجمی داخلی، معادله بقای انرژی در فنر SMA به‌صورت زیر بیان می‌شود:

$$\rho C_p \frac{\partial T}{\partial t} \nabla \cdot (k \nabla T) + Q \quad (۸)$$

در سطح تماس فنر با سیال گرم یا سرد، انتقال حرارت جابجایی با استفاده از قانون نیوتن بیان می‌شود:

$$-k\nabla T\cdot \mathbf{n}h(T-T_f) \quad (۹)$$

که در آن (h) ضریب انتقال حرارت جابجایی، (T_f)دمای سیال و n بردار عمود بر سطح است.

از آنجا که قطر سیم SMA نسبت به طول آن کوچک است، می‌توان دمای مقطع سیم را در هر مقطع تقریباً یکنواخت فرض کرد. بنابراین، مدل انتقال حرارت را می‌توان به یک مدل متمرکز کاهش داد:

$$mC_p\frac{dT}{dt}hA_s(T_f-T)mL\frac{d\xi}{dt} \quad (۱۰)$$

که در آن (m) جرمSMA ، (A_s)سطح تبادل حرارتی، (L)گرمای نهان تحول فازی و ξ کسر مارتنزیت است. جمله آخر معادله، اثر گرمای نهان ناشی از تحول فازی را در موازنه انرژی لحاظ می‌کند.

این رابطه یکی از مهم‌ترین معادلات مدل حاضر است، زیرا ارتباط مستقیم میان دمای منبع زمین‌گرمایی، انتقال حرارت و تحول فازی SMA را برقرار می‌کند.

برای توصیف تغییر فاز آستنیت-مارتنزیت، از کسر مارتنزیتی ξ استفاده می‌شود. مقدار (ξ =0) نشان‌دهنده حالت کاملاً آستنیتی و (ξ =1) بیانگر حالت کاملاً مارتنزیتی است.

در محدوده تحول فازی، مقدار (ξ) تابعی از دما و مسیر حرارتی است.

در فرآیند سردشدن، تحول آستنیت به مارتنزیت در محدوده دمایی (M_s) تا (M_f) رخ می‌دهد، در حالی که در فرآیند گرم‌شدن، تحول مارتنزیت به آستنیت در محدوده (A_s) تا (A_f) اتفاق می‌افتد،که در آن (Ms) و (Mf) به‌ترتیب دماهای شروع و پایان تحول مارتنزیتی و (A_s) و (A_f) دماهای شروع و پایان تحول آستنیتی هستند.

در مدل حاضر، رفتار غیرخطی و وابستگی تحول فازی به مسیر گرمایش و سرمایش با استفاده از مدل Brinson لحاظ می‌شود. بنابراین، کسر فازی در فرآیند گرم‌شدن و سردشدن به‌صورت متفاوت محاسبه شده و اثر هیسترزیس حرارتی SMA در مدل حفظ می‌شود.

نرخ تحول فازی نیز از رابطه زیر در معادله انرژی وارد می‌شود:

$$\dot{\xi}=\frac{d\xi}{dT}\dot{T} \quad (۱۱)$$

این رابطه امکان کوپل مستقیم مدل فازی با معادله انتقال حرارت را فراهم می‌کند.

تحول فازی SMA علاوه بر تغییر خواص حرارتی، موجب ایجاد کرنش تحول و تغییر نیروی داخلی فنر می‌شود. برای توصیف این رفتار، رابطه ساختاری ترمومکانیکی به‌صورت کلی به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$\sigma E(\xi)(\varepsilon-\varepsilon_t)-\Omega(T-T_0) \quad (۱۲)$$

برای فنر مارپیچی، نیروی محوری از تنش سیم به کمک رابطه هندسی فنر محاسبه می‌شود. در ساده‌ترین حالت، ارتباط میان نیروی محوری و تنش برشی سیم را می‌توان با روابط استاندارد فنر مارپیچی برقرار کرد. بنابراین، نیروی خروجی فنر به‌صورت تابعی از وضعیت حرارتی و تغییر شکل آن نوشته می‌شود:

$$F_{\mathrm{SMA}}F(\varepsilon,T,\xi) \quad (۱۳)$$

این رابطه، رابط اصلی بین مدل ترمومکانیکی SMA و مدل مکانیکی موتور است.

نیروی متغیر تولیدشده توسط SMA عامل اصلی حرکت موتور است. در یک چرخه کامل، اختلاف نیروی فنر بین ناحیه گرم و سرد به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\Delta F=F_{\mathrm{hot}}-F_{\mathrm{cold}} \quad (۱۴)$$

که در آن (F_{hot}) و (F_{cold}) به‌ترتیب نیروهای فنر در نواحی گرم و سرد هستند.

با توجه به آرایش پولی‌ها و تسمه تایمینگ، اختلاف نیروی SMA به گشتاور محرک تبدیل می‌شود. با استفاده از معادلات تعادل مکانیکی سیستم، گشتاور قابل اعمال به بار به‌صورت کلی از رابطه

$$M_{\mathrm{load}}=a\Delta Fb_1F_t \quad (۱۵)$$

به دست می‌آید که در آن (a) شعاع پولی اصلی، (b_1)شعاع چرخ‌دنده زمانی و (F_t) کشش پایه تسمه است.

همچنین با اعمال تعادل بر پولی دوم:

$$b_2 F_t = a\Delta F \quad (۱۶)$$

بنابراین با حذف(F_t) ، گشتاور خروجی مستقیماً برحسب نیروی SMA و نسبت هندسی سیستم قابل محاسبه خواهد بود. این رابطه نشان می‌دهد که طراحی نسبت (b_1/b_2) می‌تواند برای تطبیق گشتاور و سرعت موتور با بار خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

توان مکانیکی خروجی موتور از حاصل‌ضرب گشتاور خروجی و سرعت زاویه‌ای بار به دست می‌آید:

$$P_{\text{out}} = M_{\text{load}}\omega_{\text{load}} \quad (۱۷)$$

که در آن (P_{out}) توان مکانیکی خروجی، (M_{load})گشتاور اعمالی به بار و ω_{load} سرعت زاویه‌ای بار است.

در صورتی که سرعت دورانی برحسب دور بر دقیقه (N) اندازه‌گیری شود، رابطه فوق به شکل زیر نوشته می‌شود:

$$P_{\text{out}} = \frac{2\pi N}{60} M_{\text{load}} \quad (۱۸)$$

برای ارزیابی عملکرد انرژی، بازده حرارتی موتور به‌صورت نسبت توان مکانیکی مفید به نرخ حرارت دریافتی از منبع زمین‌گرمایی تعریف می‌شود:

$$\eta_{\text{th}} = \frac{P_{\text{out}}}{\dot{Q}_{\text{in}}} \quad (۱۹)$$

نرخ حرارت ورودی از آب گرم نیز از رابطه

$$\dot{Q}_{\text{in}} = \dot{m}_h C_{p,h}(T_{h,in} - T_{h,out}) \quad (۲۰)$$

در صورت نیاز به مقایسه موتورهای SMA با جرم‌های مختلف، توان ویژه نیز می‌تواند به‌صورت زیر تعریف شود:

$$P_{\text{spec}} = \frac{P_{\text{out}}}{m_{\text{SMA}}} \quad (۲۱)$$

که در آن (m_{SMA}) جرم کل آلیاژ حافظه‌دار مورد استفاده در موتور است.

به‌منظور پیش‌بینی رفتار واقعی فنرSMA ، رابطه بین تغییر مکان و دما (x-T) با استفاده از داده‌های حاصل از مدل یا آزمایش استخراج می‌شود. از آنجا که رفتار SMA غیرخطی است، استفاده از یک تابع برازش چندجمله‌ای می‌تواند تقریب مناسبی از رفتار تجربی در محدوده کاری موتور ارائه کند:

$$x(T) = c_0 + c_1 T + c_2 T^2 + \cdots + c_n T^n \quad (۲۲)$$

ضرایب (c_i) با استفاده از داده‌های تجربی تعیین می‌شوند. سپس رابطه برازش‌شده در مدل مکانیکی موتور مورد استفاده قرار می‌گیرد تا تغییر مکان و نیروی SMA در هر دمای کاری محاسبه شود.

برای ارزیابی کیفیت برازش، می‌توان ضریب تعیین (R^2) و خطای ریشه میانگین مربعات (RMSE) را به‌ترتیب از روابط زیر محاسبه کرد:

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \hat{x}i)^2}{\sum i = 1^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (۲۳)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \hat{x}_i)^2} \quad (۲۴)$$

که در آن (x_i) مقدار واقعی، ($\hat{x}_i$) مقدار پیش‌بینی‌شده توسط مدل و ($\bar{x}$) میانگین داده‌های تجربی است.

۴-مدلسازی عددی و روش شبیه‌سازی

به‌منظور بررسی عملکرد ترمومکانیکی موتور حرارتی زمین‌گرمایی مبتنی بر آلیاژ حافظه‌دار شکلی(SMA) ، یک مدل عددی چندفیزیکی توسعه داده شد. شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار COMSOL Multiphysics، نسخه ۶ x.انجام گرفت. با توجه به ماهیت کوپل‌شده مسئله، انتقال حرارت در آلیاژ، تحول فازی آستنیت-مارتنزیت و پاسخ مکانیکی فنر به‌صورت هم‌زمان در نظر گرفته شدند. حل معادلات حاکم به‌صورت وابسته به زمان انجام شد تا فرآیند تناوبی گرم‌شدن و سردشدن فنر SMA و اثر آن بر نیروی محرکه، گشتاور و توان خروجی موتور شبیه‌سازی شود.

هندسه محاسباتی مطابق پیکربندی موتور ارائه‌شده در شکل ۱ ایجاد شد. موتور شامل دو پولی اصلی با شعاع یکسان و دو پولی هرزگرد است که فنر SMA به‌صورت پیوسته در مسیر حرکت آن‌ها قرار گرفته است. شعاع پولی‌های اصلی برابر a=100 mmدر نظر گرفته شد. همچنین، قطر پولی‌های تایمینگ شماره ۱ و ۲ به‌ترتیب برابر ۱۱۵ و ۵۷ میلی‌متر در نظر گرفته شد. نسبت انتقال تسمه و چرخ‌دنده‌های تایمینگ مطابق هندسه موتور اعمال شد. فنر SMA دارای قطر خارجی D=16 mm، قطر سیم d=1.5 mm، تعداد ۲۶۲ دور و زاویه پیچش ۱۵۰°است. طول قسمت گرم ABبرابر 0.50 mو طول قسمت سرد CDبرابر 1.30 mدر نظر گرفته شد. همچنین، جابه‌جایی مشخصه فنر برابر 258×10^{-3}mبود.

در مدل حرارتی، فنر SMA در طول حرکت خود به‌طور متناوب وارد ناحیه گرم و سرد می‌شود. ناحیه گرم در تماس با آب زمین‌گرمایی و ناحیه سرد در تماس با آب سرد قرار دارد. در حالت مرجع، دمای آب گرم برابر 70°Cو دمای آب سرد برابر 20°Cدر نظر گرفته شد. انتقال حرارت بین سطح فنر و سیال با استفاده از شرط مرزی جابجایی مدل شد. ضریب انتقال حرارت جابجایی در ناحیه گرم برابر 1500 W/(m2K)و در ناحیه سرد برابر 270 W/(m2K)در نظر گرفته شد. فشار محیط نیز برابر فشار اتمسفریک، یعنی 1 atm، فرض شد. آلیاژ مورد استفاده در موتور از نوع NiTi بوده و رفتار آن با استفاده از مدل ترمومکانیکی SMA توصیف شد. تحول فازی بین مارتنزیت و آستنیت با استفاده از کسر مارتنزیتی و دماهای مشخصه تحول مدل‌سازی گردید. دماهای شروع و پایان تحول آستنیتی به‌ترتیب As=20°Cو Af=70°Cو دماهای شروع و پایان تحول مارتنزیتی به‌ترتیب Ms=70°Cو Mf=15°Cدر نظر گرفته شدند. گرمای نهان تحول فازی نیز برابر 7.65 J/gو ظرفیت گرمایی ویژه SMA برابر 0.63 J/(gK)تعیین شد. جرم واحد طول سیم SMA برابر 0.455 g/mو جرم پولی شماره ۱ برابر 62.59 gدر نظر گرفته شد.

۵-نتایج

به‌منظور ارزیابی دقت مدل عددی توسعه‌یافته و اطمینان از قابلیت آن در پیش‌بینی عملکرد موتور حرارتی مبتنی بر آلیاژ حافظه‌دار شکلی، نتایج شبیه‌سازی با داده‌های تجربی چو و همکاران [22] گزارش‌شده برای موتور SMA در شرایط حرارتی مختلف مقایسه شد. اعتبارسنجی بر اساس توان مکانیکی خروجی موتور انجام گرفت، زیرا توان خروجی متغیری جامع است که به‌صورت هم‌زمان اثر انتقال حرارت، تحول فازیSMA ، تولید نیروی بازیابی و تبدیل نیروی ایجادشده به گشتاور مکانیکی را در بر می‌گیرد.

برای کمی‌سازی اختلاف میان نتایج عددی و تجربی، درصد خطای نسبی از رابطه زیر محاسبه شد:

$$Error(\%) = \frac{|Xexp - Xsim|}{Xexp}|\times100 \quad (5۲)$$

که در آن:

Xexp : مقدار آزمایشگاهی

Xsim : مقدار شبیه‌سازی


جدول۱. مقایسه توان خروجی تجربی و عددی موتورSMA

دمای منبع گرم(°C)	توان تجربی(W)	توان شبیه‌سازی(W)	خطای نسبی(%)
60	3.5	3.3	5.71
80	8.5	8.1	4.71
90	11.5	11.0	4.35

مطابق جدول ۱، مدل عددی توان خروجی موتور را در کل محدوده دمایی مورد بررسی با دقت مناسبی پیش‌بینی می‌کند. در دمای 60°C، توان پیش‌بینی‌شده برابر 3.3 Wاست، در حالی که مقدار تجربی 3.5 Wگزارش شده است که متناظر با خطای نسبی حدود 5.71%است. با افزایش دمای منبع گرم به 80°C، توان خروجی شبیه‌سازی‌شده به 8.1 Wرسیده

و خطای نسبی به حدود 4.71%کاهش می‌یابد. در دمای 90°Cنیز توان عددی 11.0 Wدر مقایسه با مقدار تجربی 11.5 Wبه دست آمده است که خطایی حدود 4.35%را نشان می‌دهد.

همان‌گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است، روند تغییرات توان خروجی پیش‌بینی‌شده توسط مدل با داده‌های تجربی تطابق مناسبی دارد. با افزایش دمای منبع گرم، توان خروجی موتور به‌صورت محسوسی افزایش می‌یابد. این افزایش را می‌توان به افزایش نرخ انتقال حرارت به SMA و در نتیجه افزایش سرعت تحول فازی و اختلاف نیروی ایجادشده بین وضعیت‌های گرم و سرد نسبت داد. بنابراین، مدل عددی قادر است روند اصلی تبدیل انرژی حرارتی زمین‌گرمایی به انرژی مکانیکی را به‌درستی بازتولید کند.




شکل۲-مقایسه نتایج واقعی با شبیه سازی شده

۱-۴- .اثر دمای خروجی کندانسور بر عملکرد ترمودینامیکی سیستم


به‌منظور بررسی حساسیت عملکرد سیستم نسبت به شرایط عملیاتی کندانسور، اثر تغییر دمای خروجی کندانسور بر پارامترهای انرژی و اگزرژی چرخه مورد ارزیابی قرار گرفت. دمای خروجی کندانسور از پارامترهای مهم تعیین‌کننده وضعیت ترمودینامیکی سیال عامل بوده و تغییر آن می‌تواند به‌طور هم‌زمان بر انرژی و اگزرژی ورودی، کار خالص تولیدی، بازده‌های انرژی و اگزرژی و میزان تخریب اگزرژی اجزای سیستم اثرگذار باشد.

مطابق شکل ۳، با افزایش دمای خروجی کندانسور، انرژی و اگزرژی ورودی چرخه کاهش می‌یابد. با وجود این، کار خالص خروجی نیز روندی کاهشی از خود نشان می‌دهد. این رفتار را می‌توان به تغییر شرایط ترمودینامیکی سیال عامل در خروجی کندانسور و کاهش اختلاف آنتالپی و اگزرژی قابل دسترس برای فرآیند تولید کار نسبت داد. در واقع، افزایش دمای خروجی کندانسور موجب تغییر وضعیت سیال عامل در ابتدای فرآیند بعدی چرخه شده و در نتیجه پتانسیل تولید کار کاهش می‌یابد. بنابراین، کاهش انرژی ورودی لزوماً به معنای بهبود عملکرد سیستم نیست، زیرا کاهش کار مفید نیز باید به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد.




شکل ۳: اثر تغییر دمای خروجی کندانسور بر انرژی و اگزرژی ورودی و کار خالص خروجی چرخه.

تغییرات بازده انرژی و اگزرژی چرخه در اثر تغییر دمای خروجی کندانسور در شکل۴ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که افزایش دمای خروجی کندانسور موجب کاهش عملکرد کلی چرخه می‌شود. با افزایش این دما، کاهش کار خالص خروجی نسبت به انرژی ورودی باعث کاهش بازده انرژی می‌شود. از سوی دیگر، کاهش بازده اگزرژی بیانگر آن است که علاوه بر کاهش مقدار انرژی قابل استفاده، کیفیت انرژی در فرآیند تبدیل نیز کاهش یافته است. این موضوع اهمیت تحلیل اگزرژی را در ارزیابی سامانه‌های تبدیل انرژی نشان می‌دهد، زیرا تحلیل صرفاً انرژی قادر به آشکارسازی کامل اثرات برگشت‌ناپذیری و کاهش کیفیت انرژی نیست.



شکل ۴. اثر تغییر دمای خروجی کندانسور بر بازده انرژی و اگزرژی چرخه.

اثر دمای خروجی کندانسور بر تخریب اگزرژی کل سیستم در شکل ۵ نشان داده شده است. مطابق نتایج، با افزایش دمای خروجی کندانسور تا حدود 319 K، میزان تخریب اگزرژی کل افزایش می‌یابد. با افزایش بیشتر دما، روند تغییرات معکوس شده و تخریب اگزرژی کل کاهش می‌یابد. این رفتار غیرخطی را می‌توان ناشی از برهم‌کنش هم‌زمان چندین عامل ترمودینامیکی، از جمله تغییر اختلاف دمای مؤثر در مبدل‌های حرارتی، تغییر شرایط سیال عامل و تغییر سهم اجزای مختلف در ایجاد برگشت‌ناپذیری دانست. ازاین‌رو، مقدار تخریب اگزرژی تنها تابع مستقیم دمای کندانسور نیست و توزیع برگشت‌ناپذیری در کل چرخه نیز در تعیین آن نقش دارد.




شکل ۵: اثر تغییر دمای خروجی کندانسور بر تخریب اگزرژی کل چرخه.

در مجموع، نتایج این بخش نشان می‌دهد که افزایش دمای خروجی کندانسور، اگرچه موجب کاهش انرژی و اگزرژی ورودی می‌شود، اما به دلیل کاهش محسوس کار خالص خروجی، عملکرد کلی سیستم را بهبود نمی‌دهد. بنابراین، انتخاب دمای مناسب کندانسور باید بر اساس یک موازنه هم‌زمان میان توان خالص تولیدی، بازده انرژی، بازده اگزرژی و تخریب اگزرژی انجام شود.

۲-۴-اثر اختلاف دمای مینیمم در فوق‌گرم‌کننده بر عملکرد سیستم


یکی دیگر از پارامترهای مهم در عملکرد ترمودینامیکی چرخه، اختلاف دمای مینیمم در فوق‌گرم‌کننده ($\Delta Tmin$)است. این پارامتر بیانگر حداقل اختلاف دمای میان سیال گرم و سیال عامل در فرآیند انتقال حرارت بوده و مستقیماً بر میزان انتقال انرژی و شرایط ترمودینامیکی سیال عامل در خروجی فوق‌گرم‌کننده اثر می‌گذارد. در این بخش، اثر تغییر $\Delta Tmin$بر انرژی و اگزرژی ورودی، کار خالص، بازده‌های انرژی و اگزرژی و تخریب اگزرژی کل چرخه بررسی می‌شود.

مطابق شکل ۶، افزایش اختلاف دمای مینیمم فوق‌گرم‌کننده موجب کاهش انرژی و اگزرژی ورودی چرخه می‌شود. هم‌زمان، کار خالص خروجی نیز کاهش می‌یابد. افزایش $\Delta Tmin$ موجب کاهش سطح مؤثر یا پتانسیل انتقال حرارت بین منبع گرم و سیال عامل شده و در نتیجه مقدار انرژی منتقل‌شده به چرخه کاهش می‌یابد. کاهش انرژی دریافتی در نهایت باعث کاهش انرژی قابل دسترس برای فرآیند انبساط و تولید کار می‌شود. ازاین‌رو، مقادیر بالاتر اختلاف دمای مینیمم اگرچه می‌تواند شرایط طراحی مبدل حرارتی را از برخی جنبه‌ها تسهیل کند، اما از دیدگاه تولید توان مطلوب نیست.




شکل ۶. اثر اختلاف دمای مینیمم در فوق‌گرم‌کننده بر انرژی و اگزرژی ورودی و کار خالص خروجی چرخه.

اثر اختلاف دمای مینیمم فوق‌گرم‌کننده بر بازده انرژی و اگزرژی در شکل ۷ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش ΔT_{min}، بازده اگزرژی کاهش می‌یابد، در حالی که بازده انرژی تغییر نسبتاً محدودی داشته و تقریباً ثابت باقی می‌ماند. این اختلاف در رفتار دو شاخص را می‌توان به ماهیت متفاوت تحلیل انرژی و اگزرژی نسبت داد. بازده انرژی صرفاً نسبت مقدار انرژی مفید خروجی به انرژی ورودی را بیان می‌کند، در حالی که بازده اگزرژی علاوه بر مقدار انرژی، کیفیت آن و قابلیت تبدیل آن به کار مفید را نیز در نظر می‌گیرد. بنابراین، افزایش اختلاف دمای مینیمم می‌تواند موجب کاهش کیفیت بهره‌برداری از انرژی حرارتی شود، حتی در شرایطی که بازده انرژی تغییر قابل توجهی نداشته باشد.



شکل۷. اثر اختلاف دمای مینیمم در فوق‌گرم‌کننده بر بازده انرژی و اگزرژی چرخه.

تغییرات تخریب اگزرژی کل چرخه در اثر افزایش اختلاف دمای مینیمم فوق‌گرم‌کننده در شکل ۸ نشان داده شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، افزایش ΔT_{min} از صفر تا حدود 15 K موجب کاهش تخریب اگزرژی کل می‌شود. این رفتار را می‌توان به کاهش شدت انتقال حرارت و تغییر شرایط برگشت‌ناپذیری در فرآیند تبادل حرارت نسبت داد. با این حال، کاهش تخریب اگزرژی در این محدوده با کاهش کار خالص خروجی همراه است. بنابراین، کمینه‌کردن تخریب اگزرژی به‌تنهایی نمی‌تواند معیار مناسبی برای تعیین شرایط بهینه عملکرد سیستم باشد.



شکل ۸: اثر اختلاف دمای مینیمم در فوق‌گرم‌کننده بر تخریب اگزرژی کل چرخه.

نتایج حاصل از این تحلیل نشان می‌دهد که اختلاف دمای مینیمم فوق‌گرم‌کننده دارای یک اثر دوگانه بر عملکرد سیستم است. از یک سو، افزایش آن موجب کاهش تخریب اگزرژی می‌شود و از سوی دیگر، کاهش انرژی منتقل‌شده به چرخه، توان خالص و بازده اگزرژی را کاهش می‌دهد. بنابراین، تعیین مقدار بهینه ΔT_{min} باید با درنظرگرفتن هم‌زمان توان خالص خروجی، بازده انرژی، بازده اگزرژی و تخریب اگزرژی صورت گیرد.

۵- نتیجه‌گیری

در این پژوهش، امکان تبدیل مستقیم انرژی حرارتی زمین‌گرمایی به انرژی مکانیکی با استفاده از یک موتور حرارتی مبتنی بر آلیاژ حافظه‌دار شکلی (SMA) بررسی شد. عملکرد موتور بر اساس تحول فازی برگشت‌پذیر آستنیت-مارتنزیت و ایجاد نیروی بازیابی در اثر سیکل‌های گرم‌شدن و سردشدن استوار است. نتایج نشان داد که افزایش دمای منبع حرارتی موجب افزایش توان خروجی موتور شده و حداکثر توان‌های 3.5، ۸٫۵ و ۱۱٫۵ W به‌ترتیب در دماهای 60، ۸۰ و ۹۰ °C به دست آمد.

مقایسه نتایج عددی و تجربی نشان داد که اختلاف پیش‌بینی مدل در محدوده مورد بررسی کمتر از 6%بوده و میانگین خطای حدود 4.9%است که تطابق مناسبی میان مدل و نتایج تجربی را نشان می‌دهد. افزایش دمای منبع، به دلیل افزایش نرخ انتقال حرارت و شدت تحول فازیSMA ، موجب افزایش نیروی بازیابی و در نتیجه افزایش گشتاور و توان خروجی می‌شود.

با وجود این، بازده موتور SMA به دلیل هیسترزیس تحول فازی، اتلاف حرارتی، اصطکاک مکانیکی و محدودیت نرخ انتقال حرارت به‌طور قابل توجهی کمتر از حد ایده‌آل کارنو است. همچنین، توان گزارش‌شده در این پژوهش باید به‌عنوان توان حاصل در شرایط آزمایشگاهی تفسیر شود و برای ارزیابی کاربرد صنعتی، بررسی توان پایدار، بازده چرخه‌ای و عمر خستگی SMAضروری است.

در مجموع، موتور حرارتی SMA می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای بهره‌برداری از منابع زمین‌گرمایی کم‌دما و متوسط‌دما باشد. در مطالعات آینده، بهینه‌سازی هندسه فنر و پولی‌ها، افزایش نرخ انتقال حرارت، کاهش هیسترزیس و اتلاف‌های مکانیکی و بررسی عملکرد بلندمدت موتور در چرخه‌های حرارتی متعدد پیشنهاد می‌شود.

منابع

1. Lund, J. W., & Toth, A. N. (2021). Direct utilization of geothermal energy 2020 worldwide review. *Geothermics, 90*, 101915.
2. Jolie, E., et al. (2021). Geological controls on geothermal resources. *Nature Reviews Earth & Environment, 2*, 324–339.
3. Gutiérrez-Negrín, L. C. A. (2024). Evolution of worldwide geothermal power 2020–2023. *Geothermal Energy, 12*, 14.
4. Duggal, R., Rayudu, R., Hinkley, J. T., Burnell, J., Wieland, C., & Keim, M. (2022). A comprehensive review of energy extraction from low-temperature geothermal resources in hydrocarbon fields. *Renewable and Sustainable Energy Reviews, 154*, 111865.
5. Davoodi, S., Al-Shargabi, M., Wood, D. A., Slivkin, S., Shishaev, G., & Rukavishnikov, V. S. (2024). Geothermal energy recovery from abandoned petroleum wells: A review of the challenges and opportunities. *Sustainable Energy Technologies and Assessments, 68*, 103870.
6. Ahmadi, A., El Haj Assad, M., Jamali, D. H., Kumar, R., Li, Z. X., Salameh, T., Al-Shabi, M., & Ehyaei, M. A. (2020). Applications of geothermal organic Rankine Cycle for electricity production. *Journal of Cleaner Production, 274*, 122950.
7. Loni, R., Mahian, O., Najafi, G., Sahin, A. Z., Rajaee, F., Kasaeian, A., Mehrpooya, M., Bellos, E., & Le Roux, W. G. (2021). A critical review of power generation using geothermal-driven organic Rankine cycle. *Thermal Science and Engineering Progress, 25*, 101028.
8. Song, J., Loo, P., Teo, J., & Markides, C. N. (2020). Thermo-economic optimization of organic Rankine cycle systems for geothermal power generation: A comparative study of system configurations. *Frontiers in Energy Research, 8*, 6.
9. Jani, J. M., Leary, M., Subic, A., & Gibson, M. A. (2014). A review of shape memory alloy research, applications and opportunities. *Materials & Design, 56*, 1078–1113.
10. Otsuka, K., & Ren, X. (2005). Physical metallurgy of Ti–Ni-based shape memory alloys. *Progress in Materials Science, 50*, 511–678.
11. Ma, J., Karaman, I., & Noebe, R. D. (2010). High temperature shape memory alloys. *International Materials Reviews, 55*, 257–315.
12. Lagoudas, D. C. (Ed.). (2008). *Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications*. Springer.
13. Abubakar, R. A., Wang, F., & Wang, L. (2021). A review on Nitinol shape memory alloy heat engines. *Smart Materials and Structures, 30*, 013001.
14. Chikhareva, M., & Vaidyanathan, R. (2023). A thermal, mechanical, and materials framework for a shape memory alloy heat engine for thermal management. *Nanomaterials, 13*, 2159.

15. Auricchio, F., & Sacco, E. (1997). A one-dimensional model for superelastic shape-memory alloys with different elastic properties between austenite and martensite. *International Journal of Non-Linear Mechanics, 32*, 1101–1114.
16. Kumar, P., Kishore, R. A., Maurya, D., Stewart, C. J., Mirzaeifar, R., Quandt, E., & Priya, S. (2019). Shape memory alloy engine for high efficiency low-temperature gradient thermal to electrical conversion. *Applied Energy, 251*, 113277.
17. Li, R., Wei, X., Shi, Y., Yuan, Z., Wang, B., Xu, J., Wang, L., Wu, Z., & Wang, Z. L. (2022). Low-grade heat energy harvesting system based on the shape memory effect and hybrid triboelectric-electromagnetic nanogenerator. *Nano Energy, 96*, 107106.
18. Abubakar, R. A., & Nuhu, I. (2024). Geothermo-mechanical energy conversion using shape memory alloy heat engine. *Journal of Materials Science: Materials in Engineering, 19*, 38. DOI: **10.1186/s40712-024-00185-5**.
19. Le Roux, W. G. (2018). A review on low-grade thermal energy harvesting: Materials, methods and devices. *Materials, 11*, 1433.
20. Van Humbeeck, J. (1999). Non-medical applications of shape memory alloys. *Materials Science and Engineering: A, 273–275*, 134–148.
21. Cho, H., Takeda, Y., & Sakuma, T. (2017). Fabrication and Output Power Characteristics of Heat-Engines Using Tape-Shaped SMA Element. In *Advances in Shape Memory Materials*, Advanced Structured Materials, Vol. 73, Springer, pp. 1–15.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Asymmetric Bidirectional Quantum Teleportation of W State over a Noisy bit flip Channel

Nayereh Majd[1]

[1] **Engineering Science Department, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran.,naymajd@ut,ac.ir**

Abstract

In this research, a novel quantum teleportation protocol is proposed for the transmission of unknown three- and four-qubit W states between two users. This protocol employs an innovative information preprocessing method to compress qubits and convert some of them into vacuum states; these vacuum qubits are subsequently utilized as auxiliary qubits

in the post-processing and reconstruction of the final state. This approach leads to a resource efficiency 41.1%, which is significantly higher than previous works. The performance of the protocol in the presence of noisy bit flip channel is investigatednel. The output under noise was calculated, and the fidelity index was extracted and plotted.

Keywords: Asymmetric Bidirectional Quantum Teleportation, Quantum Information Processing,

Noise Analysis, Fidelity

1|Introduction

With the advancement of quantum technologies, there is a growing need for quantum communication protocols. Recently, quantum communications have been categorized into quantum broadcasting, which refers to the process of distributing a quantum state among multiple receivers, and due to the no-cloning theorem, it is only possible approximately. Reference [5] presents two controlled quantum broadcast protocols based on 6-qubit and 6n-qubit cluster states, in which Alice, under Charlie's control, sends a transfer state to the receivers. The efficiency of the schemes has been evaluated on IBMQ by considering various noises and measuring fidelity, and analyses regarding the security and robustness of the protocols against attacks have also been provided. Furthermore, reference [6], by implementing two novel schemes for controlled broadcasting of the generalized GHZ state on the IBMQ platform and modeling four types of quantum noise using Kraus operators, and analyzing the results via quantum state tomography, has evaluated the resilience of quantum broadcast protocols against noise. Quantum secret sharing is a cryptographic protocol in which a secret datum is distributed among several participants such that only the cooperation of a specified number of them can reconstruct the secret. Reference [7] proposes a new quantum secret sharing protocol based on quantum secure direct communication, in which four secret bits are distributed among receivers without sending message-carrying qubits through the quantum channel, such that only with the participation of all members can the message be recovered. With 50% efficiency and performance evaluated in noisy environments, it is more efficient than previous methods.

However, one of the most important types of quantum communication is quantum teleportation. The first theoretical scheme for quantum teleportation was proposed by Bennett et al. in 1993 [8]. In that protocol, an unknown qubit is transmitted through a two-qubit entangled channel shared by two users; the protocol also requires two classical bits to send one qubit. The protocol introduced by Bennett was experimentally implemented in 1997 by Bouwmeester and colleagues [9] using optical devices; this was the first experimental realization of quantum teleportation, which stimulated extensive research on quantum teleportation and related protocols.

In Algorithm 1, the typical steps of a basic quantum teleportation protocol, such as that proposed by Bennett, are presented.

Algorithm 1: Basic Quantum Teleportation Protocol

Input: Unknown quantum state on the sender's qubit

Output: Reconstruction of the unknown state on the receiver's qubit

1: Sharing a pair of entangled qubits between the sender and the receiver

2: Applying a CNOT gate on the unknown qubit and the entangled qubit

3: Applying a Hadamard gate on the unknown qubit

4: Measuring the sender's qubits in the computational basis

5: Sending the measurement results through a classical channel

6: Applying appropriate unitary gates by the receiver to reconstruct the state

This algorithm is one of the most well-known algorithms for quantum state transfer. Typically, the entangled channel state is one of the Bell states[1], for example $|\phi_+>=\frac{1}{\sqrt{2}}(|00>+|11>)_{ab}$. The unknown state is taken as $|\varphi>_A=\frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha|0>+\beta|1>)_A$. In step 2, by applying the CNOT operator on the qubit pair (A,a), where the first qubit is the control and the second is the target, we obtain the following state: $CNOT_{Aa}|\varphi>_A|\phi_+>=\frac{1}{2}(\alpha|000>+\alpha|011>+\beta|110>+\beta|101>)=\frac{1}{2}(|\phi_+>(\alpha|0>+\beta|1>)+|\phi_->(\alpha|0>-\beta|1>)+|\psi_+>(\alpha|1>+\beta|0>)+|\psi_->(\alpha|1>-\beta|0>))$

At this stage, measurement is performed in the four Bell bases. According to Table 1, based on Alice's measurement outcome in the Bell basis, Bob can apply the required operators on his only available qubit to obtain the desired state.

Table 1 – Table of required gate operations for transferring a single-qubit state after Alice's measurement in the Bell basis.

Gates applied by Bob	State obtained by Bob	state measured by Alice in Bell basis
I	$(\alpha\|0>+\beta\|1>)$	$\|\phi_+>$
Z	$(\alpha\|0>-\beta\|1>)$	$\|\phi_->$
X	$(\alpha\|1>+\beta\|0>)$	$\|\psi_+>$
Y	$(\alpha\|1>-\beta\|0>)$	$\|\psi_->$

In this paper, our aim is to present a generalized bidirectional quantum algorithm for quantum teleportation that can achieve better efficiency compared to similar algorithms. Fortunately, our proposed algorithm achieved an efficiency of 41.1%, which demonstrates the effectiveness of our proposed algorithm. The structure of the paper is as follows: first, we discuss and review 2different types of bidirectoral quantum teleportation protocols for multiple users simultaneously; then we address the importance of W-states; finally, we present our proposed protocol, and the performance of our protocol in the presence of noisy bit flip channel is investigatednel. Finally in the results section, we compare the efficiency of the proposed protocol with that of similar protocols.

1 $|\phi_\pm>=\frac{1}{\sqrt{2}}(|00>\pm|11>), |\psi_\pm>=\frac{1}{\sqrt{2}}(|01>\pm|10>)$

2|Types of Bidirectoral Quantum Teleportation Protocols

To get closer to larger quantum communication networks and the quantum internet, it is necessary to increase the number of users, which will be made possible in rotational protocols. In rotational quantum transmission protocols, each user possesses an unknown quantum state, and these states are transmitted among adjacent users in the form of a directed cyclic permutation, with all transmissions taking place simultaneously. In practical implementations, it is difficult to share a quantum channel between users who are widely separated. Therefore, multiple stations are employed as intermediaries. In this scenario, each quantum state is first sent from the user to the nearest station, and then the receiver obtains it from the station closest to them. Nowadays, many protocols have been proposed for bidirectional quantum teleportation, two major types of them are mentioned in this section.

2.1|Bidirectional Quantum Teleportation Protocols

In these protocols, two users, Alice and Bob, simultaneously send their unknown qubits to each other. Both users are simultaneously senders and receivers, and as in all other protocols, they have pre-shared the required quantum channel. Reference [6] presents a bidirectional protocol in which each user transfers two qubits to the other; this protocol is feasible via an eight-qubit quantum channel. Reference [7] introduces a scheme for transferring an arbitrary number of qubits (n qubits) bidirectionally between users through a (2n+2)-qubit entangled channel.

2.2|Bidirectional Controlled Quantum Teleportation Protocols

In these protocols, in addition to the two users Alice and Bob, at least a third user, Charlie, is present as a supervisor. The channel qubits are shared among Alice, Bob, and Charlie, and without Charlie's permission, quantum teleportation is not possible. In fact, Charlie must send his measurement results on his qubits to the receivers so that they can perform the reconstruction operations. Reference [8] proposes a protocol in which Alice transfers an unknown two-qubit state and Bob transfers an unknown three-qubit GHZ state, while Charlie is in charge of controlling the protocol. The quantum channel is eight-qubit, with Alice's share being four qubits, Bob's share three qubits, and Charlie's share one qubit. Notably, all previously introduced protocols were symmetric, but this protocol is asymmetric – meaning that the number of qubits sent and the number of channel qubits shared by the users differ. Reference [10] presents an asymmetric controlled bidirectional protocol, while reference [9] deals with a symmetric controlled protocol in which each user transfers one qubit to the other through a six-qubit channel.

3|Applications of W-States

Since our proposed protocol transfers W-states, it is necessary to explain their importance and applications. The W-state is one of the most important multipartite entangled states, with wide applications in quantum information and communication. Their distinctive feature is the relative robustness of entanglement against loss of one or more qubits; that is, after removing a subsystem, the reduced state can still remain entangled. This feature makes W-states a suitable choice for implementing quantum protocols in noisy environments and quantum networks. In many articles, the W-state has been used as a quantum channel, e.g., [11–17]. Moreover, the experimental realization of W-states has been extensively investigated on various physical

platforms. For instance, experimental implementations on superconducting devices have been reported [18–20], while on optical platforms, generation and control of W-states have also been studied [21–23]. In addition, W-state implementations in trapped-ion systems have been reported in several studies [24–26].

Another important application of W-states is in quantum networks and quantum repeaters. In this framework, the W-state is used as a multipartite entanglement resource for distributing quantum information among different network nodes. Recent studies have shown that multipartite W-states can be distributed over long distances with suitable efficiency using quantum repeaters based on W-states, which plays an important role in the development of scalable quantum networks [27]. Other applications include entangled measurements, entanglement detection, and implementation of distributed quantum computing protocols. Recent research has shown that analysis and measurement of W-states can provide efficient tools for multipartite quantum information processing [28]. In general, due to the robustness of W-state entanglement, they have received widespread attention as a key resource in the development of multi-user quantum networks and protocols.

4|Proposed Protocol

In this section, we describe the proposed algorithm. Unlike the protocol presented in [29] and [30], the preprocessing and measurement methods applied to Alice's and Bob's qubits in our proposed protocol can be generalized to higher-dimensional W-states. There is a regular structure throughout the protocol. In contrast to the reviewed protocols, our proposed protocol is more systematic and optimal. For example, to remove extra qubits in the preprocessing stage for bidirectional transfer of 3- and 4-qubit W-states, the number of gates used in our proposed protocol is 8 (7 CNOTs and 1 Toffoli), whereas in references [29] and [30], it is 9 (5 CNOTs and 2 Toffolis, 2 NOTs). That means our protocol uses fewer gates for pre-processing. Thus, our proposed protocol is more efficient; this issue is crucial in higher dimensions. The main and significant innovation in our protocol is scalibilty of our preprocessing step, i.e. the specified rules mentioned in our protocol can easily generalized for any types of W-states in higher dimension although there is no unique rules in preprocessing step of [29, 30]. Moreover, to present the details of the protocol simply without loss of generality, we consider the specific case of 3- and 4-qubit W-state transfer, and the protocol can be easily generalized to higher-dimensional W-states.

4.1|Algorithm of the Proposed Asymmetric Bidirectional Protocol for Transferring W-States

Input: Unknown quantum W-state of Alice on qubits $A_0A_1A_3$ and of Bob on qubits$B_0B_1B_3B_3$.

Output: Reconstruction of Bob's unknown state on Alice's qubits $a_2a_3A_2$Ancilla , and reconstruction of Alice's unknown state on Bob's qubits $b_0b_1B_2$.

1: Sharing four pairs of entangled qubits by Alice and Bob: $a_0a_1a_2a_3b_0b_1b_2b_3$. This entangled state is defined as $|\phi_+>_{a_0b_0}|\phi_+>_{a_1b_1}|\phi_+>_{a_2b_2}|\phi_+>_{a_3b_3}$

where $|\phi_+>=\frac{1}{\sqrt{2}}(|00>+|11>)$ is one of the maximally entangled Bell states.

2: Step 1: Applying the gates related to preprocessing of the unknown qubits by Alice and Bob.

3: Step 2: Applying CNOT gates on some unknown qubits and the channel by Alice and Bob, namely: $(A_0, a_0)(A_1, a_1)(B_0, b_2)(B_1, b_3)$

The first element in each ordered pair is the control qubit and the second is the target qubit.

4: Step 3: Measurement on the qubits from the previous step by Alice and Bob, sending the results to each other, and applying appropriate Pauli gates for reconstruction.

5: Step 4: Post-processing of the qubits by Alice and Bob.

Now we address the details of the protocol. The unknown W-states of Alice $|\varphi>_{A_0A_1A_2} = \alpha_0|001> +\alpha_1|010> +\alpha_2|100>$, $(A_0A_1A_2)$and Bob $|\phi>_{B_0B_1B_2B_3} = \beta_0|0001> +\beta_1|0100> +\beta_2|1000> +\beta_3|0010>$, $(B_0B_1B_2B_3)$ are prepared for the preprocessing step.

In this step, the extra qubits must be removed. The method for removing extra qubits is as follows: for the states of Alice and Bob, given the number of free parameters in each state, having only two qubits is sufficient. Hence, Alice has one extra qubit and Bob has two extra qubits in this protocol. These extra qubits can be used at the end of the protocol during the post-processing stage for state reconstruction. To remove the first extra qubit, Alice and Bob both apply CNOT gates on the pairs $(A_0, A_2)(A_1, A_2)(B_0, B_3)(B_1, B_3)(B_2, B_3)$and the extra qubits of the unknown states of Alice and Bob are eliminated. Now Alice has two qubits (A_0A_1) and Bob has three qubits $(B_0B_1B_2)$ Bob still needs to remove one more qubit. To do this, he applies CNOT gates $(B_2, B_0)(B_2, B_1)$ and a Toffoli gate on (B_0, B_1, B_2)– the two control qubits are the first two in the ordered pair, and the third qubit is the target – so that the qubit B_2 (or the extra qubit) is removed. After preprocessing and removal of extra qubits, the final states of Alice and Bob become:

$|\varphi>_{A_0A_1} = \alpha_0|00> +\alpha_1|01> +\alpha_2|10>$ and $|\phi>_{B_0B_1} = \beta_0|00> +\beta_1|01> +\beta_2|10> +\beta_3|11>$

The preprocessing steps of our protocol can be generalized to higher dimensions of W-states. First qubit can be omited by aplying CNOT of other qubit on the first omited bit as a target bit. Second quibit can be omited by applying CNOT on other qubit as the second omited bit should be controled qubit and after that we need a toffoli gate then second qubit will be omited. Third qubit can be omited by applying CNOT on other qubit as the third omited bit should be controled qubit and after that we need a toffoli gate then third qubit will be omited and so on. This is the beauty and innovation of our proposed protocol which is totally different from what mentioned in [29,30].

Now measurements must be performed on the qubits of Alice and Bob. The qubits $(A_0A_1B_0B_1)$ are measured in the Hadamard basis, while the channel qubits$(a_0a_1b_2b_3)$are measured in the computational basis. Based on the obtained values, the W-states can be swapped into the qubits available to Alice $(a_2a_3A_2$ancilla$)$and to Bob $(b_0b_1B_2)$ by applying appropriate operators according to Table 1. In this way, Alice obtains Bob's unknown 4-qubit W-state, and Bob obtains Alice's unknown 3-qubit W-state. Table 2 presents the appropriate operators for correctly swapping the unknown W-states. After Alice and Bob apply the corresponding operators on their available qubits (a_2a_3) and (b_0b_1) according to Table 2,

Alice uses her qubits(A_2ancilla) and Bob uses his qubits (B_2) to apply the inverse preprocessing operation during the post-processing step, so that each party obtains the other's unknown state: Alice obtains Bob's 4-qubit W-state and Bob obtains Alice's 3-qubit W-state. The protocol is thus completed.

Alice's results $A_1A_2a_1a_2$	Bob's states b_1b_2	Bob's operators
++۰۰	$\alpha_0\|۰۰\rangle+\alpha_1\|۱۰\rangle+\alpha_2\|۱۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
++۰۱	$\alpha_0\|۰۱\rangle+\alpha_1\|۱۱\rangle+\alpha_2\|۱۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
++۱۰	$\alpha_0\|۱۰\rangle+\alpha_1\|۰۰\rangle+\alpha_2\|۰۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
++۱۱	$\alpha_0\|۱۱\rangle+\alpha_1\|۰۱\rangle+\alpha_2\|۰۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
+−۰۰	$\alpha_0\|۰۰\rangle+\alpha_1\|۱۰\rangle-\alpha_2\|۱۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
+−۰۱	$\alpha_0\|۰۱\rangle+\alpha_1\|۱۱\rangle-\alpha_2\|۱۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
+−۱۰	$\alpha_0\|۱۰\rangle+\alpha_1\|۰۰\rangle-\alpha_2\|۰۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
+−۱۱	$\alpha_0\|۱۱\rangle+\alpha_1\|۰۱\rangle-\alpha_2\|۰۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
−+۰۰	$\alpha_0\|۰۰\rangle-\alpha_1\|۱۰\rangle-\alpha_2\|۱۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
−+۰۱	$\alpha_0\|۰۱\rangle-\alpha_1\|۱۱\rangle-\alpha_2\|۱۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
−+۱۰	$\alpha_0\|۱۰\rangle-\alpha_1\|۰۰\rangle-\alpha_2\|۰۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
−+۱۱	$\alpha_0\|۱۱\rangle-\alpha_1\|۰۱\rangle-\alpha_2\|۰۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
−−۰۰	$\alpha_0\|۰۰\rangle-\alpha_1\|۱۰\rangle+\alpha_2\|۱۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
−−۰۱	$\alpha_0\|۰۱\rangle-\alpha_1\|۱۱\rangle+\alpha_2\|۱۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
−−۱۰	$\alpha_0\|۱۰\rangle-\alpha_1\|۰۰\rangle+\alpha_2\|۰۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
−−۱۱	$\alpha_0\|۱۱\rangle-\alpha_1\|۰۱\rangle+\alpha_2\|۰۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$

Bob's results $B_1B_2b_1b_2$	Alice's states a_1a_2	Alice's operators
++۰۰	$\beta_0\|۰۰\rangle+\beta_1\|۰۱\rangle+\beta_2\|۱۰\rangle+\beta_3\|۱۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
++۰۱	$\beta_0\|۰۱\rangle+\beta_1\|۰۰\rangle+\beta_2\|۱۱\rangle+\beta_3\|۱۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
++۱۰	$\beta_0\|۱۰\rangle+\beta_1\|۱۱\rangle+\beta_2\|۰۰\rangle+\beta_3\|۰۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
++۱۱	$\beta_0\|۱۱\rangle+\beta_1\|۱۰\rangle+\beta_2\|۰۱\rangle+\beta_3\|۰۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
+−۰۰	$\beta_0\|۰۰\rangle-\beta_1\|۰۱\rangle+\beta_2\|۱۰\rangle-\beta_3\|۱۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
+−۰۱	$\beta_0\|۰۱\rangle-\beta_1\|۰۰\rangle+\beta_2\|۱۱\rangle-\beta_3\|۱۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
+−۱۰	$\beta_0\|۱۰\rangle-\beta_1\|۱۱\rangle+\beta_2\|۰۰\rangle-\beta_3\|۰۱\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
+−۱۱	$\beta_0\|۱۱\rangle-\beta_1\|۱۰\rangle+\beta_2\|۰۱\rangle-\beta_3\|۰۰\rangle$	$(\sigma_I\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
−+۰۰	$\beta_0\|۰۰\rangle+\beta_1\|۰۱\rangle-\beta_2\|۱۰\rangle-\beta_3\|۱۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
−+۰۱	$\beta_0\|۰۱\rangle+\beta_1\|۰۰\rangle-\beta_2\|۱۱\rangle-\beta_3\|۱۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
−+۱۰	$\beta_0\|۱۰\rangle+\beta_1\|۱۱\rangle-\beta_2\|۰۰\rangle-\beta_3\|۰۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
−+۱۱	$\beta_0\|۱۱\rangle+\beta_1\|۱۰\rangle-\beta_2\|۰۱\rangle-\beta_3\|۰۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_I)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$
−−۰۰	$\beta_0\|۰۰\rangle-\beta_1\|۰۱\rangle-\beta_2\|۱۰\rangle+\beta_3\|۱۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_I)$
−−۰۱	$\beta_0\|۰۱\rangle-\beta_1\|۰۰\rangle-\beta_2\|۱۱\rangle+\beta_3\|۱۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_I\otimes\sigma_x)$
−−۱۰	$\beta_0\|۱۰\rangle-\beta_1\|۱۱\rangle-\beta_2\|۰۰\rangle+\beta_3\|۰۱\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_I)$
−−۱۱	$\beta_0\|۱۱\rangle-\beta_1\|۱۰\rangle-\beta_2\|۰۱\rangle+\beta_3\|۰۰\rangle$	$(\sigma_z\otimes\sigma_z)(\sigma_x\otimes\sigma_x)$

Table 2 – In these two tables, based on the measurement results of the qubits available to Alice and Bob, the necessary operators for exchanging the unknown W-states are determined by the parties.

5|Noise Analysis

In quantum communications implemented on physical devices composed of atoms, photons, or ions, interaction with the environment is unavoidable, and noise is inevitable. In this chapter, we analyze the effect of noise on the introduced protocol, observe its impact on the output, and calculate and analyze the fidelity of the output state. In quantum communication protocols, the channel qubits are often generated by a third party and sent to the users; therefore, they are more susceptible to noise than isolated qubits inside the system. In this protocol, the noise is applied to the qubits $a_0a_1a_2a_3b_0b_1b_2b_3$. The qubits A_2AncillaB_2, although they appear in the output, are not affected by the noisy environment because they remain stationary and isolated throughout the protocol. The four types of noise considered are modeled using Kraus operators [32]. Each operator acts on the noisy qubits. In noisy environments, a pure quantum state becomes a mixed state. A mixed state is one that is formed by a classical probability distribution over two or more pure states.

To analyze a mixed state, we need to use the density operator. For example, the channel qubits, which were initially in the pure state$|\omega'' >_{a_0a_1a_2a_3b_0b_1b_2b_3}$ are represented as the density matrix $\rho=|\omega''\rangle\langle\omega''|$. Now we must apply the Kraus operators to the channel to calculate the noisy channel.

Kraus operators are a set of linear operators used for an open quantum system over a specified time interval. Open systems are those that interact with their environment and are affected by it. Kraus operators do not address the details of the system–environment interaction but only apply the net effect of this interaction to the system.

$$\xi^r(\rho) = \sum_m (E_m^{ra_0})(E_m^{ra_1})(E_m^{ra_2})(E_m^{ra_3})(E_m^{rb_0})(E_m^{rb_1})(E_m^{rb_2})(E_m^{rb_3})$$
$$\times \rho \times (E_m^{ra_0})^\dagger (E_m^{ra_1})^\dagger (E_m^{ra_2})^\dagger (E_m^{ra_3})^\dagger (E_m^{rb_0})^\dagger (E_m^{rb_1})^\dagger (E_m^{rb_2})^\dagger (E_m^{rb_3})^\dagger$$

where $r\in\{A,P,B,V\}$ denotes the type of noise, and mm denotes the corresponding noise operators, which are expressed as follows:

- Amplitude Damping: $r=A, m\in\{0,1\}$ (2 operators)
- Phase Damping: $r=P$, $m\in\{0,1,2\}$ (3 operators)
- Bit Flip: $r=B$, $m\in\{0,1\}$ (2 operators)
- Phase Flip: $r=V$, $m\in\{0,1\}$ (2 operators)

The E operators on all noisy qubits give a larger operator called ξ. This operator transforms the noiseless mixed state ρ into $\xi^r(\rho)$, which is the noisy state of our channel. Now that our channel is noisy, we must calculate ρ_{out}^r . The final output state under the noisy channel is:

$$\rho_{out}^r = \mathrm{Tr}_{a_0a_1b_2b_3A_0A_1A_2B_0B_1}\left[U\left(\rho_A \otimes \rho_B \otimes \rho_{A_{ancilla}} \otimes \xi_r(\rho)\right)U^\dagger\right]$$

Where the unknown and auxiliary qubits present in the protocol are also written in density matrix form:

$$\mathrm{Tr}_{a_0a_1b_2b_3A_0A_1A_2B_0B_1} \text{ و } \rho_{A_{ancilla}} = |\circ\rangle\langle\circ| \text{ و } \rho_B = |\varphi\rangle_{B_0B_1B_2B_3}\langle\varphi|_{B_0B_1B_2B_3} \text{ ، } \rho_A = |\phi\rangle_{A_0A_1A_2}\langle\phi|_{A_0A_1A_2}$$

and $\mathrm{Tr}_{a_0a_1b_2b_3A_0A_1A_2B_0B_1}$ denotes the partial trace over the qubits $a_0a_1b_2b_3A_0A_1A_2B_0B_1$. U is a unitary matrix that represents all the steps of the protocol.

$$U = \left\{ P^{1\dagger}_{b_\circ b_1 B_2} \otimes P^{2\dagger}_{a_2 a_3 A_2 A_{ancilla}} \otimes I_{other} \right\}$$
$$\times \left\{ \otimes \sigma^{klmnopqst}_{a_2 a_3 b_\circ b_1} \otimes I_{other} \right\}$$
$$\times \left\{ \begin{array}{l} |\varphi\rangle^n_{a_\circ}\langle\varphi|^n_{a_\circ} \otimes |\varphi\rangle^m_{a_1}\langle\varphi|^m_{a_1} \otimes |\varphi\rangle^l_{a_2}\langle\varphi|^l_{a_2} \otimes |\varphi\rangle^k_{b_3}\langle\varphi|^k_{b_3} \\ \otimes |\varphi\rangle^s_{A_\circ}\langle\varphi|^s_{A_\circ} \otimes |\varphi\rangle^q_{A_1}\langle\varphi|^q_{A_1} \otimes |\varphi\rangle^p_{A_2}\langle\varphi|^p_{A_2} \otimes |\varphi\rangle^o_{B}\langle\varphi|^o_{B} \otimes I_{other} \end{array} \right\}$$
$$\times \left\{ CNOT(A_\circ, a_\circ) \otimes CNOT(A_1, a_1) \otimes CNOT(B_\circ, b_2) \otimes CNOT(B_\circ, b_3) \otimes I_{other} \right\}$$
$$\times \left\{ P^1_{A_\circ A_1 A_2} \otimes P^2_{B_\circ B_1 B_2 B_3} \otimes I_{other} \right\}.$$

$$\mathrm{P}^1_{\mathrm{A_0A_1A_2}} = \mathrm{CNOT(A_1A_2)CNOT(A_0A_2)},$$

$$\mathrm{P}^2_{\mathrm{B_0B_1B_2B_3}} = \mathrm{TOFFOLI(B_0B_1B_2)CNOT(B_2B_1)CNOT(B_2B_0)CNOT(B_2B_3)CNOT(B_1B_3)CNOT(B_0B_3)},$$

In this equation, the braces indicate the steps of the protocol and are applied from bottom to top.

$\mathrm{P}^1_{\mathrm{A_0A_1A_2}}$and $\mathrm{P}^2_{\mathrm{B_0B_1B_2B_3}}$ constitute the preprocessing circuit for Alice and Bob, respectively, for the arbitrary qubits $\mathrm{A_0A_1A_2}$ and $\mathrm{B_0B_1B_2B_3}$. The CNOT gates relate the connection between the unknown qubits and the quantum channel. The projectors $|\varphi>^{\mathrm{s}}_{\mathrm{A}}<\varphi|^{\mathrm{S}}_{\mathrm{A}}$ and other operators in the third brace are projection operators determined based on the measurement results. The measurement results are specified by k,l,m,n,o,p,q,s∈{1,2} for each qubit. $\sigma^{\mathrm{klmnopqs}}_{\mathrm{b_0b_1b_2a_3}}$ denotes the Pauli operators for state reconstruction. $\mathrm{P}^{1\dagger}$ and $\mathrm{P}^{2\dagger}$ are the Hermitian conjugates of P^1 and P^2, representing the post-processing of Alice and Bob, respectively.

Finally noiseless state of the system, denoted as $|\Omega\rangle$, we can calculate the similarity of the noisy output $\rho^{\mathrm{r}}_{\mathrm{out}}$ to the noiseless output $|\Omega\rangle$ can be defined as: $\mathrm{F}=\langle\Omega|\ \rho^{\mathrm{r}}_{\mathrm{out}}|\Omega\rangle$. This value ranges from 0 to 1, where 0 means complete loss of information and 1 means the noise has no effect. This quantity is called fidelity.

In the following, without loss of generality we just focus on the bit flip errors, and show how one calculate the fidelity of the final state under noise and without noise.

5.1|Bit Flip Noise

Quantum bit flip noise describes errors of the logical state inversion type on a qubit. This noise behaves similarly to the classical analog of bit flipping in classical systems, where the computational basis states |0\rangle|0⟩ and |1⟩ are converted into each other with a certain probability.

In this noise model, it is assumed that the qubit interacts with an environment that applies the Pauli X operator to it. The mathematical description of bit flip noise for a single qubit is given by the following Kraus operators:

$$E_0^B = \sqrt{1-\eta_B}\, I, \qquad E_1^B = \sqrt{\eta_B}\, X,$$

where

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$


where I is the identity matrix and

is the Pauli operator corresponding to bit inversion, and $\eta_B \in [0,1]$ denotes the probability of a bit flip error occurring.

In the noisy channel (bit-flip) the fidelity is calculated and also it is plotted in Figure 1 for varying parameters α_2, β_3, and η_B; the remaining coefficients are determined uniformly while preserving the normalization condition. The fidelityF^B in the presence of bit flip noise with parameter η_B. The term$(1-\eta_B)^8$ corresponds to the weak noise regime. The term proportional to ${\eta_B}^8$ contains combinations of products$(\alpha_i\beta_j\alpha_k\beta_l)^2$ that represent pathways where the bit flip has swapped the basis state components and produced constructive interference.

The fidelity is:

$$F^B = (1-\eta_B)^8 + 4\,\eta_B^8\,(\alpha_0\beta_0\,\alpha_2\beta_3 + \alpha_0\beta_1\,\alpha_2\beta_2 + \alpha_0\beta_2\,\alpha_2\beta_1 + \alpha_0\beta_3\,\alpha_2\beta_0 + \alpha_1\beta_0\,\alpha_1\beta_3 + \alpha_1\beta_1\,\alpha_1\beta_2)^2$$



a)

b) c)

Figure 1: Effect of bit flip noise on fidelity:

(a) With parameters $\alpha_2 \in [0,1]$, $\beta_3 \in [0,1]$, and $\eta_B \in [0,1]$, with $\alpha_0 = \alpha_1 = \frac{\sqrt{1-\alpha_2^2}}{2}$ and $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \frac{\sqrt{1-\beta_3^2}}{3}$.

(b) With parameters $\alpha_2 \in [0,1]$, $\beta_3 \in [0,1]$, and $\eta_B \in [0,1]$, with $\alpha_0 = \alpha_1 = \frac{\sqrt{1-\alpha_2^2}}{2}$ and $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \frac{\sqrt{1-\beta_3^2}}{3}$.

(c) With parameters $\alpha_2 \in [0,1]$, $\eta_P \in [0,1]$, and $\eta_B = 0.1$, with $\alpha_0 = \alpha_1 = \frac{\sqrt{1-\alpha_2^2}}{2}$ and $\beta_0 = \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0.5$.

6|Discussion and Conclusion

In this section we calculate the efficiency of the protocol according to the formula:$\eta = \frac{q_s}{q_u + b_t}$where q_s is the number of qubits successfully transferred, q_u is the number of qubits involved in the protocol, and b_t is the number of classical bits sent in the protocol. For our proposed protocol, these values are respectively 7, 9 , and 8, giving a final efficiency of 41.1%. Comparing with existing protocols, as shown in Table 3, our proposed protocol is more optimal.

Table 3 – Comparison of the efficiency of different asymmetric bidirectional quantum teleportation protocols.

Protocol	Qubits transferred	Qubits consumed in channel and auxiliary	Classical bits used	Efficiency
[31]	One-two-qubit GHZ state	Five-qubit cluster state	5	3/10 = 30%
[10]	One-two-qubit bidirectional	Eight-qubit entangled state	8	4/16 = 25%
Proposed	Three-four-qubit bidirectional W-state	Eight-qubit entangled state + one auxiliary qubit	8	7/17 ≈ 41.1%




Figure 2: Comparison of average fidelity under different quantum noise channels as a function of noise strength η. The dashed curves correspond respectively to amplitude damping (blue), bit flip (orange), phase damping (green), and phase flip (red) channels. In this figure, 500 normalized random quantum states were sampled, and the average fidelity was calculated for each noise strength value.

6.1|Comparison of Protocol Tolerance Against Different Types of Noise

As the plots in Figure2 show[30], the most important factor affecting the fidelity value is the parameter η. Therefore, we plot the four noises—phase damping, amplitude damping, phase flip, and bit flip—with a varying noise coefficient as shown in Figure 2. In the weak noise regime, the protocol exhibits the highest resistance against amplitude damping noise, because this noise only affects the excited states. In the strong noise regimes, the best fidelity corresponds to phase flip noise, since the flipped phases cancel each other out. After that, bit flip noise can maintain fidelity to some extent, because there exist states that produce constructive interference after the noise. In amplitude damping and phase damping noises, there is no state that yields constructive interference in the strong noise regimes, and the fidelity decreases.

References

[1] Y. Mafi, P. Kazemikhah, A. Ahmadkhaniha, H. Aghababa, and M. Kolahdouz, “Efficient controlled quantum broadcast protocol using 6n-qubit cluster state in noisy channels,” en, Opt. Quantum Electron., vol. 55, no. 7, Jul. 2023.

[2] Y. Mafi, A. Kookani, H. Aghababa, M. Barati, and M. Kolahdouz, “Quantum broadcasting

of the generalized GHZ state: Quantum noise analysis using quantum state tomography via IBMQ simulation," Phys. Scr., vol. 99, no. 8, p. 085 124, Aug. 2024.

[3] M. Khorrampanah, M. Houshmand, M. Sadeghizadeh, H. Aghababa, and Y. Mafi, "Enhanced multiparty quantum secret sharing protocol based on quantum secure direct communication and corresponding qubits in noisy environment," en, Opt. Quantum Electron., vol. 54, no. 12, Dec. 2022.

[4] C. H. Bennett, G. Brassard, C. Crépeau, R. Jozsa, A. Peres, and W. K. Wootters, "Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky- Rosen channels," en, Phys. Rev. Lett., vol. 70, no. 13, pp. 1895–1899, Mar. 1993.

[5] D. Bouwmeester, J.-W. Pan, K. Mattle, M. Eibl, H. Weinfurter, and A. Zeilinger, "Experimental quantum teleportation," en, Nature, vol. 390, no. 6660, pp. 575– 579, Dec. 1997.

[6] M. S. Sadeghi Zadeh, M. Houshmand, and H. Aghababa, "Bidirectional teleportation of a two-qubit state by using eight-qubit entangled state as a quantum channel," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 56, no. 7, pp. 2101–2112, Jul. 2017.

[7] M. S. S. Zadeh, M. Houshmand, and H. Aghababa, "Bidirectional quantum teleportation of a class of n-qubit states by using (2n + 2)-qubit entangled states as quantum channel," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 57, no. 1, pp. 175–183, Jan. 2018.

[8] P. Kazemikhah, M. B. Tabalvandani, Y. Mafi, and H. Aghababa, "Asymmetric bidirectional controlled quantum teleportation using eight qubit cluster state," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 61, no. 2, Feb. 2022.

[9] D. Zhang, X.-W. Zha, and Y.-J. Duan, "Bidirectional and asymmetric quantum controlled

teleportation," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 54, no. 5, pp. 1711–1719, May 2015.

[10] A. Yan, "Bidirectional controlled teleportation via six-qubit cluster state," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 52, no. 11, pp. 3870–3873, Nov. 2013.

[11] J. Joo, Y.-J. Park, S. Oh, and J. Kim, "Quantum teleportation via awstate," New J. Phys., vol. 5, pp. 136–136, Oct. 2003.

[12] B.-S. Shi and A. Tomita, "Teleportation of an unknown state by W state," en, Phys. Lett. A, vol. 296, no. 4-5, pp. 161–164, Apr. 2002.

[13] H.-J. Cao and H.-S. Song, "Teleportation of a single qubit state via unique W state," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 46, no. 6, pp. 1636–1642, Jun. 2007.

[14] H.-T. Zhan, X.-T. Yu, P.-Y. Xiong, and Z.-C. Zhang, "Multi-hop teleportation based on W state and EPR pairs," Chin. Physics B, vol. 25, no. 5, p. 050 305, May 2016.

[15] Z. Zhang, J. Wang, and M. Sun, "Multihop teleportation via the composite of asymmetric

W state and bell state," en, Int. J. Theor. Phys., vol. 57, no. 12, pp. 3605– 3620, Dec. 2018.

[16] H.-Y. Dai, P.-X. Chen, and C.-Z. Li, "Probabilistic teleportation of an arbitrary two-particle state by a partially entangled three-particle GHZ state and W state," en, Opt. Commun., vol. 231, no. 1-6, pp. 281–287, Feb. 2004.

[17] F. Nusur, "Quantum teleportation of two-qubit states via W-State and GHZ-like states," J. Phys. Conf. Ser., vol. 1951, no. 1, p. 012 070, Jun. 2021.

[18] G.-Q. Zhang, W. Feng, W. Xiong, D. Xu, Q.-P. Su, and C.-P. Yang, “Generating bell states and N -partite W states of long-distance qubits in superconducting waveguide QED,” en, Phys. Rev. Appl., vol. 20, no. 4, Oct. 2023.

[19] M. Neeley, R. C. Bialczak, M. Lenander, et al., “Generation of three-qubit entangled states using superconducting phase qubits,” en, Nature, vol. 467, no. 7315, pp. 570–573, Sep. 2010.

[20] M. Hofheinz, H. Wang, M. Ansmann, et al., “Synthesizing arbitrary quantum states in a superconducting resonator,” en, Nature, vol. 459, no. 7246, pp. 546–549, May 2009.

[21] M. Gräfe, R. Heilmann, A. Perez-Leija, et al., “On-chip generation of high-order single-photon w-states,” en, Nat. Photonics, vol. 8, no. 10, pp. 791–795, Oct. 2014.

[22] X. Zou, K. Pahlke, and W. Mathis, “Generation of an entangled four-photonwstate,” Phys. Rev. A, vol. 66, no. 4, Oct. 2002.

[23] H. Mikami, Y. Li, and T. Kobayashi, “Generation of the four-photonwstate and other multiphoton entangled states using parametric down-conversion,” en, Phys. Rev. A, vol. 70, no. 5, Nov. 2004.

[24] D. C. Cole, J. J. Wu, S. D. Erickson, et al., “Dissipative preparation of W states in trapped ion systems,” New J. Phys., vol. 23, no. 7, p. 073 001, Jul. 2021.

[25] S. S. Sharma, E. de Almeida, and N. K. Sharma, “Multipartite entanglement of three trapped ions in a cavity and w-state generation,” J. Phys. B At. Mol. Opt. Phys., vol. 41, no. 16, p. 165 503, Aug. 2008.

[26] M. Amniat-Talab, M. Saadati-Niari, and S. Guérin, “Quantum state engineering in ion-traps via adiabatic passage,” en, Eur. Phys. J. D, vol. 66, no. 8, Aug. 2012.

[27] J. Miguel-Ramiro, F. Riera-Sàbat, and W. Dür, “Quantum repeater for W states,” en, PRX quantum, vol. 4, no. 4, Nov. 2023.

[28] G. Park, H. F. Hofmann, R. Okamoto, and S. Takeuchi, “Entangled measurement for W states,” en, Sci. Adv., vol. 11, no. 37, eadx4180, Sep. 2025.

[29] Seyed Amir hossein Mehrinezhad Chobari, Hossein Aghababa, and Mohammadreza Kolahdouz “Generation and teleportation of three and four particle W state” arXiv:2501.18743v1 [quant-ph] 30 Jan 2025.

[۳۰]پایان نامه کارشناسی ارشد سید امیر حسین مهری نژاد چوبری،"انتقال نامتقارن دوطرفه حالت W در یک کانال دارای نویز" پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده برق و کامپیوتر، خرداد ۱۴۰۵.

[31] M.-H. Sang, “Bidirectional quantum teleportation by using five-qubit cluster state,” en, Int. J. Theor. Phys., vol. 55, no. 3, pp. 1333–1335, Mar. 2016.

[32] M. A. Nielsen and I. L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Interaction.Cambridge, UK:Cambridge University Press, 2000, ISBN: 052163235.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Energy and Exergy Analysis of Organic Rankine Cycle Driven by Solar and Waste Heat

Mehdi Moslemi (Corresponding Author)[1], Korosh Javaherdeh[2]

[1]Department of Mechanical Engineering, Ayandegan University.Iran
TonekabonMehdiMoslemi1982@gmail.com

[2]Faculty of Mechanical Engineering, University of Guilan, Rasht, Iran

Abstract

The growth of the world population and rapid technological advancement, especially in the industrial sector, have considerably increased energy demand. Conventional power generation has caused many social and environmental problems. Two main approaches to solving these problems are to use renewable energy sources, such as solar energy, and to recover waste heat from various processes. Solar energy is a potential alternative to traditional fuels for electricity generation due to its low environmental impact and wide availability in many parts of the world. In contrast, waste-heat recovery is critical for reducing energy losses and improving energy management. One way to make use of these energy sources is the Organic Rankine Cycle (ORC). The ORC is similar to the traditional Rankine cycle, except that organic fluids are used as the working fluid. In this study, energy and exergy analyses of a solar/waste-heat-driven hybrid ORC are performed for four working fluids and four waste-heat temperature levels. Power output, thermal efficiency, and energy and exergy efficiencies are compared under different operating conditions. The results indicate that toluene provides the highest net power output, the highest first-law efficiency of the whole System, and the second-law first- and second-law efficiencies of the cycle among the considered working fluids. The performance of Cyclohexane, MDM, and n-pentane is comparable.

Keywords: solar energy, waste-heat recovery, hybrid systems, organic rankine cycles and energy and energy efficiency

1|Intruduction

The increasing global demand for energy, the limited supply of fossil fuels, and the desire to reduce greenhouse gas emissions have made the development of high-efficiency energy conversion systems and the efficient use of renewable energy and waste heat important research areas. In internal combustion engines, power plants, and industry, a large part of the energy is lost as waste heat into the environment over a wide temperature range. However, solar energy, one of the most accessible renewable energy sources, has huge potential to supply the thermal energy required for power generation cycles. The integration of these two energy sources may improve the utilization of available energy and reduce the dependence on fossil fuels and associated emissions [1-4].

The Organic Rankine Cycle (ORC) is one of the best techniques for converting low- and medium-temperature heat sources into mechanical and electrical power. Organic fluids can be used as low-quality thermal resources because they boil and criticalize at lower temperatures than water [5–7]. ORC technology has been of great interest in recent years for many applications, including waste-heat recovery, biomass, solar energy, and geothermal energy [8–10]. In the study by Quoilin et al. [1], the ORC system is examined in terms of technical and financial issues, and it is shown that system performance is highly dependent on the proper selection of cycle components and thermal-source conditions. Tchanche et al. [2] have studied the use of ORCs for low-temperature heat sources and demonstrated that these cycles can convert low-grade thermal energy into useful electricity.

One of the most important aspects of the ORC design is the selection of the working fluid. Saleh et al. [11] investigated the performance of different working fluids for low-temperature ORCs. They showed that the thermodynamic properties of the working fluid play a major role in determining the operating pressures, evaporation temperature, and cycle performance. Moreover, Chen et al. [3] studied several cycles and working fluids and showed that the selection of the fluid should be compatible with the thermal characteristics of the heat source. In a review study, Bao and Zhao [6] examined the effects of expander and working fluid selection on ORC performance. They highlighted the importance of matching fluid properties to the cycle operating conditions. Papadopoulos et al. [12] proposed a systematic approach to working-fluid selection and showed that all features of the saturation curve, including the critical temperature and pressure, should be considered simultaneously. Tchanche et al. [7] examined various working fluids for a low-temperature solar ORC and demonstrated that the heat source temperature significantly affects working-fluid performance. Thus, the working-fluid selection cannot be considered separately from the thermal source characteristics.

The ORC is one of the promising techniques for generating electricity from solar thermal energy in terms of solar energy utilization. Quoilin et al. [13] have studied the performance and design of a low-cost solar ORC for power generation in remote locations and have shown that optimizing cycle components can significantly impact system performance. Later investigations focused on the use of concentrated solar collectors, particularly parabolic trough collectors, to supply the thermal energy required by ORCs. Loni et al. [14] presented a comprehensive review of the development of solar ORCs, covering issues such as working fluid selection, component design, operating conditions, and integration with solar energy systems. Arjunan [15] investigated the selection of working fluids for solar ORCs and demonstrated that

performance, environmental, and thermodynamic factors must be considered simultaneously. In addition, Salem et al. [16] investigated the influence of thermal energy storage in solar ORCs. They demonstrated that thermal storage can reduce fluctuations in solar radiation and improve power-generation stability.

Conversely, waste-heat recovery via ORC is a valid method for improving the energy efficiency of internal combustion engines and industrial systems. Vaja and Gambarotta [17] studied the use of ORCs downstream of internal combustion engines, demonstrating that the heat in engine exhaust gases can be used to produce additional power. Larsen et al. [18] studied the design and optimization of ORCs for waste-heat recovery in maritime applications. They demonstrated the importance of matching the cycle operating conditions with the heat source properties. Song et al. [19] conducted a thermodynamic analysis and optimization of an ORC for the waste-heat recovery of marine diesel engines. They also studied the effects of operating parameters and working fluids on the System's performance. The study by Shu et al. [20] evaluated a Cascade-ORC system for the utilization of waste heat from diesel engines. It demonstrated that the use of heat sources at different temperature levels can be enhanced by employing multiple energy-conversion stages. Moreover, Scaccabarozzi et al. [21] studied various working fluids for waste-heat recovery from large internal combustion engines. They concluded that the choice of an optimal working fluid depends strongly on the heat source temperature. These results highlight the importance of simultaneously considering the effects of waste-heat temperature and working-fluid type in ORC design.

Besides energy efficiency, exergy analysis is also important for evaluating ORC systems. The energy analysis cannot quantify the irreversibilities occurring in different cycle components, nor can it identify the energy quality. The calculation of exergy destruction and exergy efficiency enables one to identify the main causes of performance degradation. Nazari et al. [22] investigated the performance of a combined steam-ORC cycle for waste heat recovery through energy, exergy, and exergoeconomic analyses. The exergy analysis was shown to be a useful tool for identifying the locations of major irreversibilities within the System. The relationships between working-fluid properties and the thermodynamic and economic performance criteria of ORCs were studied theoretically and analytically by Stijepovic et al. [23]. Previous studies have shown that an increase in energy efficiency does not necessarily lead to an increase in exergy efficiency [22, 23]. Hence, both should be taken into account simultaneously in optimal system design.

Solar ORCs and waste-heat recovery ORCs have been widely studied. However, more research is needed to understand better the simultaneous use of these two thermal sources in a hybrid system. In a hybrid system, waste heat can be used as an auxiliary heat source, and solar energy as a renewable thermal source. Such a configuration can alleviate the disadvantages of relying on a single heat source and simultaneously enable more efficient use of thermal resources of varying quality. Bellos and Tzivanidis [24] investigated four different working fluids, toluene, cyclohexane, MDM, and n-pentane, for a hybrid ORC using solar and waste heat. Their results indicate that the type of working fluid strongly affects power production and system efficiency. Toluene performed well in the conditions studied. However, there remains a lack of systematic research on the effects of different waste-heat temperatures on the energy and exergy performance of various working fluids in a hybrid system.

In this respect, the present study investigates the energy and exergy performance of a hybrid Organic Rankine Cycle that simultaneously uses waste heat and solar energy. Waste-heat temperatures at four levels

are investigated for four working fluids: toluene, cyclohexane, MDM, and n-pentane. The system performance is evaluated and compared in terms of net power production, energy efficiency, thermal efficiency, and exergy efficiency. The aim is to evaluate the influence of the type of working fluid and of the waste heat source temperature on the thermodynamic performances of the System and to identify the operating parameters for the optimal utilization of the two thermal sources. In this regard, the present study aims to fill the existing research gap concerning the simultaneous evaluation of the effects of waste-heat temperature level and the type of working fluid on the energy and exergy performance of a hybrid solar-waste-heat ORC.

2|System Model and Assumptions

The present study deals with a hybrid Organic Rankine Cycle (ORC) that can simultaneously exploit waste heat and solar energy. The objective is to improve waste-heat recovery and solar energy utilization by coupling two thermal sources at different temperatures. The System under investigation is schematically illustrated in the figure.




Figure 1 . Schematic diagram of the studied System

The solar field consists of EuroTrough II parabolic-trough collectors. The heat-transfer fluid is Therminol VP-1. The thermal oil is heated by the solar energy collected by the collectors and is stored in a stratified thermal storage tank. Hot oil is drawn from the top of the storage tank by the heat recovery system and returned to the bottom of the tank after transferring energy to the organic working fluid.

Waste heat is believed to come from hot air, which is estimated to be composed of 21 % oxygen, 78 % nitrogen, and 1 % argon, under a pressure of 2 bar. This stream has an intake temperature of between 150

and 300°C. The solar thermal oil and the waste-air stream heat the organic working fluid of the heat-recovery System. The utilization of both heat sources reduces the waste stream output temperature and increases waste-energy recovery.

The working fluid, after leaving the ORC condenser, is pumped into the recuperator, where it is heated and evaporated in the economizer and evaporator. The resulting saturated vapor is then admitted to the turbine, expands, and delivers mechanical power, which is then converted to electrical power. Part of the turbine outlet stream's energy is transferred to the recuperator pump outlet stream before the stream enters the condenser. In the present work, the cycle is shown as a subcritical cycle without superheat

Four working fluids are selected to evaluate cycle performance: toluene, MDM (octamethyltrisiloxane), cyclohexane, and n-pentane. Table 1 gives the critical pressures and temperatures of the working fluids.

Table 1. Principal properties of the working fluids

Working fluid	Critical temperature (°C)	Critical pressure (bar)	Molecular weight (kg/kmol)
Toluene	318.6	41.26	92.14
MDM	290.9	14.15	236.5
Cyclohexane	280.5	40.75	84.16
n-Pentane	196.6	33.70	72.15

The main model parameters are: ambient temperature 25°C, condenser temperature 40°C, turbine isentropic efficiency 85%, pump efficiency 70%, electromechanical generator efficiency 98%, waste-heat-source mass flow rate 10 kg/s, solar irradiance 0.8 kW/m2, and minimum heat-exchanger temperature difference 20 K. In the baseline analysis, these factors are held constant. When selecting the working fluids, their critical temperatures are considered, along with their compatibility with the temperature range of the available heat sources.

3|Governing Equations

Mass, energy, and exergy balances for a control volume under steady-state conditions, and assuming negligible changes in kinetic and potential energies, are given by Eqs. 1-3, respectively.

$$\sum \dot{m}_{in} = \sum \dot{m}_{out} \quad (1)$$

$$\dot{Q} - \dot{W} = \sum \dot{m}_{out} h_{out} - \sum \dot{m}_{in} h_{in} \quad (2)$$

$$\dot{E}_{heat} - \dot{W} = \sum \dot{E}_{out} - \sum \dot{E}_{in} + \dot{E}_{D;\,Total} \quad (3)$$

In the above equations, ṁ is the mass flow rate of the working fluid; Q and W are the heat transfer into and the work output from the control-volume boundary, respectively; h is the enthalpy; Ė D is the total exergy destruction in the components; and Ė is the exergy transfer or heat transfer. The subscripts in and out denote the inlet and outlet states, respectively.

The relation gives the exergy transfer corresponding to heat transfer at temperature T:

$$\dot{E}_{heat} = \dot{Q}\,(1 - \frac{T_0}{T}) \quad (4)$$

The rate of exergy is given by

$$\dot{E}x = \dot{m}ex \quad (5)$$

$$ex = h - h_0 - T_0(s - s_0) \quad (6)$$

Equations 5 and 6, where s is the entropy.

The percentage irreversibility of each component is calculated by dividing the exergy destruction of the component by the total exergy destruction:

$$IR = \frac{\dot{E}_{i,d}}{\dot{E}_{D,Total}} \times 100 \quad (7)$$

3.1|Solar Field Simulation

The solar radiation utilized by the parabolic-trough collector (Q̇_sol) is obtained by multiplying the collector aperture area (A_col) by the direct solar irradiance (G_b):

$$Q_{sol} = A_{col} \times G_b \quad (8)$$

An energy balance on the thermal-oil stream is used to determine the useful heat generated by the parabolic-trough collector ($\dot{Q}_u$):

$$Q_u = m_{col} \times c_p(T_{col;out} - T_{col;in}) \quad 9$$

The useful heat gain is calculated by the mass flow rate ($\dot{m}_{col}$), inlet temperature in the solar field ($T_{col, in}$), and outlet temperature from the solar field ($T_{col, out}$).

For this study, we choose the commercially available EuroTrough II parabolic-trough collector. The thermal efficiency of this collector at zero incidence angle is given by the following equation [30]:

$$\eta_{col} = 0.7408 - 0.0432 \times \left(\frac{T_{col,in} - T_{am}}{G_b}\right) - 0.000503 \times G_b \times \left(\frac{T_{col,in} - T_{am}}{G_b}\right)^2 \quad (10)$$

The useful exergy output of the collector (Ė_u) is determined by applying the relation [26]:

$$E_u = \dot{m}_{col} \times cp \times \left[\left(T_{col,out} - T_{col,in}\right) - T_{am} \times \ln\left(\frac{T_{col,out}}{T_{col,in}}\right)\right] \quad (11)$$

The exergy rate of solar radiation (Ė_solar) is obtained from Eq. (11) [26]:

$$E_{solar} = Q_{solar} \times \left[1 - \frac{4}{3} \times \left(\frac{T_{am}}{T_{sun}}\right) + \frac{1}{3} \times \left(\frac{T_{am}}{T_{sun}}\right)^4\right] \quad (12)$$

Thus, the exergy efficiency of the solar collector (η_ex, col) is calculated as [26]:

$$\eta_{ex,col} = \frac{E_u}{E_{solar}} \quad (13)$$

The exergy efficiency of the solar field can be calculated as:

$$\eta_{ex,sol} = \frac{\left|Q_{lin} \times \left(1 - \frac{T_{am}}{T_{sol,hrs}}\right)\right|}{E_{solar}} \quad (14)$$

The present work is carried out at a zero incidence angle to highlight heat transfer in the heat-recovery System and the thermodynamic evaluation of the Organic Rankine Cycle.

3.2|Modeling of Thermal Storage Tanks

The thermal storage tank is modeled using a thermal zone model. In this method, the storage tank is segmented into horizontal zones containing thermal oil at roughly the same temperatures, meaning each zone has a uniform temperature. Between the zones, heat and mass exchange occur, causing temperature stratification in the tank. The upper part of the storage tank contains the hotter thermal oil and the lower part contains the colder thermal oil. The present storage tank is divided into three well-mixed zones, a configuration adopted in previous studies [۲۶,۲۷]. The use of well-mixed zones gives satisfactory results.

The energy balances for all mixing zones are given below as three differential equations describing the behavior of the storage tank [30]:

$$\frac{\rho v}{3} \times c_p \times \frac{\partial T_{st,1}}{\partial_t} = \dot{m}_{col} \times c_p \times (T_{col,out} - T_{am}) + \dot{m}_l \times c_p \times (T_{st,2} - T_{st,1}) - U_T \times A_{st,1} \times (T_{st,1} - T_{am}) \quad 15$$

$$۳)\frac{\rho v}{3} \times c_p \times \frac{\partial T_{st,2}}{\partial_t} = \dot{m}_{col} \times c_p \times (T_{st1} - T_{st2}) + \dot{m}_l \times c_p \times (T_{st,3} - T_{st,2}) - U_T \times A_{st,2} \times (T_{st,2} - T_{am}) \quad 16$$

$$\frac{\rho v}{3} \times c_p \times \frac{\partial T_{st,3}}{\partial_t} = \dot{m}_{col} \times c_p \times (T_{st2} - T_{st3}) + \dot{m}_l \times c_p \times (T_{st,out} - T_{st,3}) - U_T \times A_{st,3} \times (T_{st,3} - T_{am}) \quad 17$$

The above equations take into account the density of storage fluid ρ , storage tank volume (V), storage tank heat loss coefficient (U_T), outlet area of storage tank (A_{st}), mass flow rate through collector loop $\dot{m}_{col}$, mass flow rate through oil loop $\dot{m}_l$, storage tank temperature levels (T_{st}), ambient temperature (T_{am}), solar field outlet temperature ($T_{col,\,out}$), and specific heat capacity (c_p).

It is assumed that the inlet temperature of the collector field ($T_{col,\,in}$) is equal to the temperature level in the lower part of the storage tank ($T_{st,3}$) :

$$T_{colin} = T_{st3} \quad 18$$

Similarly, the inlet temperature of the heat-transfer oil to the recovery system, Tl, in, is assumed to be equal to the temperature of the upper region of the storage tank, $T_{st,1}$:

$$T_{lin} = T_{st1} \quad (19)$$

The mass flow rate of the heat recovery system , mlis, is assumed to be equal to that of the collector field, $\dot{m}_{col}$. This assumption guarantees that the heat generated equals the heat supplied, thereby maintaining a highly stable system. The specific volume of the storage tank (V/A_c) is chosen $0.125\,m^3/m^2$ as per Ref. [28].

The thermal loss efficiency of the storage tank [28] is defined as the relationship of the energy transferred to the fluid to the useful energy produced by the collectors:

$$\eta_{loss} = \frac{Q_{net}}{Q_u} \quad (20)$$

The thermal losses of the storage tank can be calculated by the heat loss coefficient U_l using Eq. [28]:

$$Q_{loss} = Q_u - Q_{lin} = A_{tank} \times U_l \times (T_{oil} - T_{am}) \quad (21)$$

Heat loss varies from one region to another because each region has its own temperature and external surface area. The external surface areas of various mixing regions, A_{st}, are given in Eqs. 22 to 24 [26,27]. The storage tank is assumed to be a cylinder with diameter D_{st} and height L_{st}.

$$A_{st1} = \frac{\pi . D_{st}^2}{4} + \frac{\pi . D_{st} . L_{st}}{3} \quad 22$$

$$A_{st,2} = \frac{\pi . D_{st} . L_{st}}{3} \quad 23$$

$$A_{st,3} = \frac{\pi . D_{st}^2}{4} + \frac{\pi . D_{st} . L_{st}}{3} \quad 24$$

3.3|Modeling of Heat Recovery System

In this System, the waste heat and heat from the heat-transfer oil are transferred to the organic working fluid. The heat recovery system is essentially a large heat exchanger which is split into latent and sensible sections.

The general energy balance of the heat recovery system is written as:

$$Q_{in} = m_l \times C_{pl} \times (T_{lin} - T_{lout}) + m_w \times C_{pw} \times (T_{win} - T_{wout}) = m_o \times (h_4 - h_3) \quad 25$$

The rate of exergy associated with the heat sources entering the heat recovery system is given by :

$$\dot{E}x_{HRS} = m_l(ex_4 - ex_3) + m_w(ex_4 - ex_3) \quad 26$$

In addition, the heat-exchange efficiency η_{hex} of the waste-heat source should be specified. This parameter is defined as the ratio of the actual heat transferred to the maximum possible heat transfer when the outlet temperature of the heat source reaches the ambient temperature:

$$\eta_{hex} = \frac{T_{win} - T_{wout}}{T_{win} - T_{am}} \quad (27)$$

3.4|Organic Rankine Cycle (ORC) Modeling

In this section, the basic equations related to the modeling of the Organic Rankine Cycle (ORC) are presented. Additional information on the modeling methodology is available in Ref. [27]. These equations provide the energy and exergy balances for the various components of the cycle. The power generated by the electric generator ((P G)) can be computed by the following formula [30]:

$$P_G = \eta_{mg} \times m_0(h_4 - h_5) \quad (28)$$

The net electrical power output, W_{net}, is the difference between the electrical power produced by the generator and the power used by the feed pump:

$$W_{net} = \eta_{mg} \times m_{orc} \times (h_4 - h_5) - \frac{m_{orc} \times W_{pump}}{\eta_{mot}} \quad (29)$$

The following equations give the heat input from the heat sources to the ORC. The energy balances for the organic working fluid, heat-transfer oil, and waste-heat source are given by equations (30), (31), and (32) [28].

$$Q_{net} = m_{orc} \times (h_4 - h_3) \quad (30)$$

$$Q_{net} = m_l \times cp_l \times \Delta T_l \quad (31)$$

$$Q_{net} = m_w \times cp_w \times \Delta T_w \quad (32)$$

The turbine expansion is modeled with the isentropic efficiency (η_{is}) calculated by [۳۰,۲۸]:

$$\eta_{is} = \frac{h_4 - h_5}{h_4 - h_{5is}} \quad (33)$$

The state point 5is has the same enthalpy relationship as state point 4 under isentropic expansion. Its pressure is equal to P_{low}. This low pressure equals the saturation pressure at the condensation temperature (T_c).

The power consumption of the organic working-fluid pump (W_{pump}) is computed as in [30].

$$W_{pump} = \frac{m_0 \times (P_{high} - P_{low})}{\rho_0 \times \eta_{pump}} \quad 34$$

The present model includes the efficiencies of the electrical generator, η_{mg}, and the organic working-fluid pump, η_{pump}. The net work output W_{net} of the ORC is defined as the difference between the electrical power generated by the generator P_G and the power consumption of the pump W_{pump}:

$$W_{net} = P_G - W_{pump} \quad 35$$

The net power is equal to the power generated minus the work done by the pump:

The thermal efficiency of the Organic Rankine Cycle η_{orc} is given as [30]:

$$\eta_{orc} = \frac{W_{net}}{Q_{in}} \quad 36$$

3.5|Overall System

The thermal efficiency, or first-law efficiency, of the cycle can be expressed as follows [29]:

$$\eta_{Icyc} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{Q}_{cyc;in}} \quad 37$$

where $\dot{Q}_{cyc;}$ in represents the rate of heat supplied to the cycle and is calculated as follows:

$$\dot{Q}_{cyc;in} = \dot{m}_l (h_{lin} - h_{lout}) + \dot{m}_w (h_{win} - h_{wout}) = \dot{m}_0 (h_4 - h_3) \quad 38$$

The overall system efficiency is calculated as follows [30]:

$$\eta_{sys} = \frac{W_{net}}{Q_{sol} + m_w \times cp_w(T_{win} - T_{wout})} \quad 39$$

The second-law efficiency of the cycle is obtained from Eq. (3–47) [29]:

$$\eta_{II;cyc} = \frac{\dot{W}_{net}}{\dot{E}x_{cyc;in}} \quad 40$$

where $\dot{E}x_{cyc;\,in}$ denotes the rate of exergy input to the cycle, which is calculated as follows:

$$\dot{E}x_{cyc;in} = [\,\dot{m}_l\,(h_{lin} - h_{lout}) - T_0\,(S_{lin} - S_{lout})] + [\,\dot{m}_w\,(h_{win} - h_{wout}) - T_0\,(S_{win} - S_{wout}) = \dot{m}_0\,(h_3 - h_4) - T_0\,(S_3 - S_4) \quad 41$$

4|Results of Modeling

These are the results obtained from the energy and exergy analysis of the studied cycle. The model in this thesis was developed by Belos and Zivandis in 2018 [30] and described in the previous chapter. The accuracy of the present model has been verified by comparing selected results from the present study with those reported by Belos and Zivandis, as shown in Table 2. The results obtained in the present study are reasonably consistent with the reference study, as shown in Table 2, indicating the validity and reliability of the developed model. It should be noted that some differences can be seen between the two studies, as several assumptions and modeling details were not explicitly reported by Belos and Zivandis **[30]**.

Table 2. Comparison and validation of the present results with those reported by Belos and Zivandis [30[

Working fluid	**Waste-heat source temperature (°C)**	**Parameter**	**Belos and Zivandis [30[**	**Present study**
Toluene	150	Collector aperture area (m²)	3443	3400
		Collector efficiency	0.7231	0.7185
		Heat-exchange efficiency	0.687	0.56
		Net power output (kW)	479.3	757.3

Cyclohexane	150	Collector aperture area (m^2)	2792	2790
		Collector efficiency	0.7231	0.7214
		Heat-exchange efficiency	0.6176	0.624
		Net power output (kW)	402	612.3
MDM	150	Collector aperture area (m^2)	1561	1561
		Collector efficiency	0.7231	0.7229
		Heat-exchange efficiency	0.4378	0.44
		Net power output (kW)	237.5	307.9
n-Pentane	150	Collector aperture area (m^2)	1810	1810
		Collector efficiency	0.7231	0.7272
		Heat-exchange efficiency	0.5843	0.60
		Net power output (kW)		

4.1|Investigation into the Temperatures of the Waste-Heat Source at the Inlet and Outlet

Figure 1 shows the outlet temperature of the waste-heat source from the heat recovery system. The outlet temperature of the heat recovery system increases with the inlet temperature of the waste-heat source. Toluene has a higher critical temperature than the other investigated working fluids and consequently a more subtle increase in the outlet temperature, especially at higher inlet temperatures. The outlet temperature of the heat recovery system increases only moderately for MDM and cyclohexane, which have the second- and third-highest critical temperatures, respectively. At higher temperatures, this rise tends to become almost constant. Conversely, the critical temperature of n-pentane is the lowest among the working fluids examined. Thus, the outlet temperature increases much more steeply at higher waste-heat source temperatures.

As shown in Figure 2, the contribution of the solar heat source to the total heat supplied to the heat recovery system decreases as the inlet temperature of the waste-heat source increases. The decrease is more pronounced at lower critical temperatures of the working fluid. This behavior can be explained by the higher-temperature waste-heat source's greater ability to meet the ORC's heat demand, thereby reducing the relative contribution required from the solar heat source.




Figure 1. Outlet temperature of the heat recovery system as a function of the inlet temperature of the waste-heat source for all investigated working fluids.




Figure 2. Solar-section temperature of the heat recovery system as a function of the inlet temperature of the waste-heat source for all investigated working fluids.

4.2|Investigation of Collector Area, Solar-Section Temperature, and Solar Exergy Efficiency

The effects of the collector area A_{col} on the storage-tank outlet temperature $T_{tank,\ out}$ and solar exergy efficiency $\eta_{s,\ sol}$ for the four investigated working fluids are presented in Fig. 3. In all cases, the storage-tank outlet temperature increases nearly linearly with Acol. This is mainly due to the increase in the area available for the collection of solar radiation, and hence the amount of thermal energy transferred to the working fluid.

In contrast, the exergy efficiency exhibits a non-linear trend and is strongly dependent on the working fluid. For toluene, the exergy efficiency initially increases, reaches a maximum at a collector area of about 2300 m2, and then decreases slightly. For n-pentane, MDM, and cyclohexane, the exergy efficiency generally decreases with increasing collector area. However, the variations are rather limited once they reach a minimum value.

Thus, an increase in collector area does not necessarily improve the System's exergetic performance. Rather, each working fluid has an optimum collector-area range. This finding emphasizes the importance of simultaneously optimizing the working fluid and the solar field size in the design of hybrid solar-ORC systems.




Fig. 3. Effect of solar collector area on storage tank outlet temperature and solar exergy efficiency for toluene, n-pentane, MDM and cyclohexane.

4.3|Investigation of Collector Inlet Temperature and Collector Efficiencies

One of the important parameters affecting collector performance $\left(T_{col,in}-T_{am}/G_b\right)$ is the inlet temperature. It can be seen from Fig. 4 that the collector thermal efficiency decreases distinctly and almost linearly with increasing $\left(T_{col,in}-T_{am}/G_b\right)$ temperature for all the investigated working fluids, i.e., toluene, n-pentane, MDM, and cyclohexane.

As $\left(T_{col,in}-T_{am}/G_b\right)$ the temperature increases, the temperature difference between the collector and the ambient environment increases. Therefore, convective and radiative thermal losses increase, and a smaller fraction of the absorbed solar energy is converted into useful thermal energy. This is responsible for the near-linear decrease in the collector's thermal efficiency.

Conversely, the collector exergy efficiency is relatively insensitive over the investigated range and remains essentially constant. Also, in some systems, a very slight upward trend is evident. This behavior suggests

that variations $\left(T_{col,in} - T_{am} / G_b\right)$ in have a strong influence on the amount of useful thermal energy, but not on its thermodynamic quality.

In general, the results indicate that increasing $\left(T_{col,in} - T_{am} / G_b\right)$ has a significant adverse effect on the collector thermal efficiency but has a relatively small effect on the collector exergy efficiency. Therefore, these two performance indicators exhibit different sensitivities to operating conditions, underscoring the importance of considering both energy- and exergy-based criteria to assess the performance of solar collectors.




Figure 4. Thermal and exergy efficiencies of the collector for the systems studied with toluene, n-pentane, MDM, and cyclohexane as working fluids.

4.4|Study of Heat Source Temperature, Net Power Output and Power Consumption

Figure 5 shows net power output as a function of the inlet temperature of the waste-heat source for all the systems and working fluids considered. The toluene-based System shows the highest net power output, exceeding 750 kW across the range of temperatures studied. This value is about 150 kW higher than that obtained with cyclohexane and about 400 kW higher than the corresponding values for MDM and n-pentane. Second is cyclohexane, with a net power output of about 536- 612 kW.

The net power output of the toluene and cyclohexane systems decreases slightly when the temperature of the waste-heat source exceeds 250 °C. In contrast, the net power output of the MDM and n-pentane systems remains almost unchanged. Since the critical temperature of cyclohexane (~280°C) is lower than that of toluene (~318°C), the reduction in the net power output is more pronounced for cyclohexane at temperatures higher than 250°C. This behavior underscores the importance of the heat-source temperature being close to the working fluid's critical temperature for the thermodynamic performance of the ORC.




Figure 5. Net power output vs. Inlet temperature of the waste-heat source for systems with different working fluids.

Figure 6 shows the power consumption of the systems with different working fluids at different waste-heat source inlet temperatures. The System with MDM has the lowest power consumption. The power consumption values of the other working fluids are close to each other. The systems using toluene, MDM, and n-pentane exhibit only small changes in power consumption as the inlet temperature of the waste-heat source increases. By contrast, the power consumption of the cyclohexane-based System decreases as the inlet temperature of the waste-heat source increases. This reduction can be attributed to the changes in the thermodynamic properties of cyclohexane and the corresponding operating conditions of the cycle.




Figure 6. Power consumption as a function of the inlet temperature of the waste-heat source for systems with different working fluids.

Table 2 presents the results for the useful heat generated by the collector, the heat losses from the storage tank, and the heat rejected by the condenser as a function of the working fluid, the collector aperture area, and the waste-heat source inlet temperature. As expected, reducing the collector aperture area reduces both the useful heat produced by the collector and the heat losses from the storage tank across all investigated systems. This behavior is mainly due to a decrease in the solar radiation collection area and, consequently, a decrease in the thermal energy supplied to the System. Thus, the collector aperture area is one of the main parameters that control the available thermal energy and the overall system performance.

Table 2. Selected simulation results of the System for different working fluids at different waste-heat source temperatures

Working fluid	T_{in} (°C)	A_c (m^2)	Q_u (kW)	Q_{loss} (kW)	Q_c (kW)
Toluene	150	3400	277473	399.3	1925
	200	2900	264844	391.2	2006
	250	2300	249642	381.3	1977
	300	1550	230564	368.8	1926
n-Pentane	150	1810	63307	250.1	1477
	200	940	39270	233.6	1352

	250	490	26780	224.9	1391
	300	255	20245	220.4	1413
MDM	150	1561	194210	341.8	1152
	200	1290	187267	337.1	1189
	250	305	179408	331.8	1175
	300	475	166018	322.8	1270
Cyclohexane	150	2790	209691	350.9	1796
	200	2230	195163	341.3	1750
	250	1570	177801	329.9	1665
	300	640	153219	313.6	1573

The first-law efficiency of the heat recovery system as a function of the inlet temperature of the waste-heat source for different working fluids is shown in Figure 7. The efficiency of first-law heat recovery increases with temperature up to 150–200°C and then remains nearly constant up to ca. 300°C for the toluene-based System. At temperatures over 300°C, there is a little increase in efficiency.

The first-law efficiency of n-pentane increases from 150 to 200 °C and remains almost constant in the range of 200–250 °C. As the temperature of the waste-heat source is further increased, the efficiency decreases. The System based on cyclohexane shows an approximately opposite trend to that of n-pentane. However, the MDM-based System exhibits the lowest first-law heat-recovery efficiency. Efficiency drops until ~250°C and then starts to increase. Variations in thermodynamic and thermophysical properties, such as boiling temperature, vapor pressure, latent heat of vaporization, specific heat capacity, and the temperature dependence of density and viscosity, can explain the different behaviors of the working fluids. Thus, an increase in the waste-heat source temperature does not necessarily lead to a monotonic increase in heat-recovery efficiency, because the heat-transfer conditions and the temperature-level matching between the heat source and the working fluid change simultaneously.




Figure 7. First-law efficiency of the heat recovery system as a function of inlet temperature of the waste-heat source for the working fluids under investigation.

Figure 8 shows the first-law efficiency of the collector for all the investigated systems. The collector first-law efficiency increases with increasing waste-heat source inlet temperature for all the systems, as shown. Raising the temperature of the waste-heat source increases the System's operating temperature and improves the conditions for energy transfer. This means more of the energy collected by the solar collector can be utilized as useful thermal energy. It is observed that a similar trend holds for all working fluids, indicating that the effect of waste-heat source temperature on collector performance is more dominant than the differences in the working fluids' thermophysical properties. This result highlights the strong influence of thermal operating conditions on the energy performance of the solar collection subsystem.




Figure 8. First-law efficiency of the solar collector as a function of waste-heat source inlet temperature for the systems investigated

Figure 9 shows the first-law efficiency of the Organic Rankine Cycle for systems with various working fluids. The first-law efficiency of the ORC is nearly constant over the range of inlet temperatures studied, unlike the heat recovery and collector efficiencies. This behavior indicates that, within the considered temperature range, changes in the waste-heat source temperature do not significantly affect the ORC's energy conversion ratio. However, the thermodynamic properties of the working fluid and the cycle operating conditions have a stronger impact on the cycle performance.

Of the working fluids studied, the toluene-based System shows the highest first-law efficiency of the ORC, about 30%. Cyclohexane, MDM, and n-pentane are next in ORC efficiency to toluene. The better performance of toluene is attributed to its more favorable thermodynamic properties within the operating temperature range and its better temperature match with the available heat source. So, the higher the temperature of the waste-heat source, the more thermal energy can be recovered. However, the selection of a suitable working fluid is a more decisive factor in enhancing the energy conversion efficiency of the ORC.




Figure 9. First-law efficiency of the Organic Rankine Cycle versus the waste-heat source inlet temperature for the working fluids considered.

The results presented in this section demonstrate that the three main parameters, collector aperture area, waste-heat source temperature, and working-fluid type, have an impact on different subsystems of the proposed configuration. Increasing the collector area mainly increases the amount of solar thermal energy collected, while increasing the temperature of the waste-heat source generally increases the energy available for heat recovery. In contrast, the choice of the working fluid plays a more important role in the thermodynamic performance of the ORC. Among the working fluids studied, toluene shows the best ORC first-law performance, with an efficiency of around 30% under the operating conditions studied. Hence, toluene can be considered a candidate working fluid for the investigated hybrid solar-waste-heat-driven ORC configuration. However, the optimum system design should not be based solely on ORC efficiency; collector performance, heat recovery efficiency, power consumption, net power output, and, finally, exergy performance should be considered together.

5|Conclusion

This study used toluene, n-pentane, MDM, and cyclohexane as working fluids to examine the energy and exergy performance of a hybrid solar-waste-heat-driven Organic Rankine Cycle (ORC) with thermal storage and heat recovery. The following are the primary conclusions:

Although the usable solar heat and storage-tank output temperature increase with larger collector aperture area, exergy efficiency is not always improved by a larger collector area. Thus, depending on the working fluid, there is an ideal collector area.

Although the working fluid and its critical temperature significantly affect heat recovery efficiency and net power output, raising the waste-heat source temperature often increases the recoverable energy available.

With a net power output of about 750 kW and an ORC first-law efficiency of almost 30%, toluene was the most efficient. In terms of net power output, cyclohexane came in second.

Despite having a poorer total power-generation performance than toluene, MDM had the lowest power consumption.

The findings show that to achieve optimal system performance, the working fluid, collector area, and waste-heat source temperature must all be selected simultaneously.

Overall, toluene was shown to be the best working fluid for the hybrid solar-waste-heat ORC system under study due to its higher net power generation and ORC efficiency within the considered operating parameters.

Refrences

1. Quoilin, S., Van Den Broek, M., Declaye, S., Dewallef, P., & Lemort, V. (2013). Techno-economic survey of Organic Rankine Cycle (ORC) systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 22, 168–186.
2. Tchanche, B. F., Lambrinos, G., Frangoudakis, A., & Papadakis, G. (2011). Low-grade heat conversion into power using organic Rankine cycles – A review of various applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15(8), 3963–3979.
3. Chen, H., Goswami, D. Y., & Stefanakos, E. K. (2010). A review of thermodynamic cycles and working fluids for the conversion of low-grade heat. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 14(9), 3059–3067.
4. Mahmoudi, A., Fazli, M., & Morad, M. R. (2018). A recent review of waste heat recovery by Organic Rankine Cycle. Applied Thermal Engineering, 143, 660–675.
5. Saleh, B., Koglbauer, G., Wendland, M., & Fischer, J. (2007). Working fluids for low-temperature organic Rankine cycles. Energy, 32(7), 1210–1221.
6. Bao, J., & Zhao, L. (2013). A review of working fluid and expander selections for organic Rankine cycle. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 24, 325–342.
7. Tchanche, B. F., Papadakis, G., Lambrinos, G., & Frangoudakis, A. (2009). Fluid selection for a low-temperature solar organic Rankine cycle. Applied Thermal Engineering, 29(11–12), 2468–2476.
8. Imran, M., Usman, M., Park, B.-S., & Yang, Y. (2016). Comparative assessment of Organic Rankine Cycle integration for low temperature geothermal heat source applications. Energy, 102, 473–490.
9. Lecompte, S., Huisseune, H., Van den Broek, M., De Schampheleire, S., & De Paepe, M. (2015). Review of organic Rankine cycle (ORC) architectures for waste heat recovery. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 47, 448–461.
10. Xu, B., Rathod, D., Yebi, A., Filipi, Z., Onori, S., & Hoffman, M. (2019). A comprehensive review of organic Rankine cycle waste heat recovery systems in heavy-duty diesel engine applications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 107, 145–170.
11. Saleh, B., Koglbauer, G., Wendland, M., & Fischer, J. (2007). Working fluids for low-temperature organic Rankine cycles. Energy, 32(7), 1210–1221.

12. Papadopoulos, A. I., Stijepovic, M., & Linke, P. (2010). On the systematic design and selection of optimal working fluids for Organic Rankine Cycles. Applied Thermal Engineering, 30(6–7), 760–769.
13. Quoilin, S., Orosz, M., Hemond, H., & Lemort, V. (2011). Performance and design optimization of a low-cost solar organic Rankine cycle for remote power generation. Solar Energy, 85(5), 955–966.
14. Loni, R., Mahian, O., Markides, C. N., Bellos, E., Le Roux, W. G., Kasaeian, A., Najafi, G., & Rajaee, F. (2021). A review of solar-driven organic Rankine cycles: Recent challenges and future outlook. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 150, 111410.
15. Arjunan, P. (2022). Selection of working fluids for solar organic Rankine cycle—A review. International Journal of Energy Research, 46(14), 20573–20599.
16. Salem, M. S., Fahim Alavi, M., Mahariq, I., Accouche, O., & El Haj Assad, M. (2021). Applications of thermal energy storage in solar organic Rankine cycles: A comprehensive review. Frontiers in Energy Research, 9, 766292.
17. Vaja, I., & Gambarotta, A. (2010). Internal combustion engine (ICE) bottoming with organic Rankine cycles (ORCs). Energy, 35(2), 1084–1093.
18. Larsen, U., Pierobon, L., Haglind, F., & Gabrielii, C. (2013). Design and optimisation of organic Rankine cycles for waste heat recovery in marine applications using the principles of natural selection. Energy, 55, 803–812.
19. Song, J., Song, Y., & Gu, C. W. (2015). Thermodynamic analysis and performance optimization of an Organic Rankine Cycle waste heat recovery system for marine diesel engines. Energy, 82, 976–985.
20. Shu, G., Yu, G., Tian, H., Wei, H., Liang, X., & Huang, Z. (2016). Multi-approach evaluations of a cascade-Organic Rankine Cycle system driven by diesel engine waste heat: Part A—Thermodynamic evaluations. Energy Conversion and Management, 108, 579–595.
21. Scaccabarozzi, R., Tavano, M., Invernizzi, C. M., & Martelli, E. (2018). Comparison of working fluids and cycle optimization for heat recovery ORCs from large internal combustion engines. Energy, 158, 396–416.
22. Nazari, N., Heidarnejad, P., & Porkhial, S. (2016). Multi-objective optimization of a combined steam-organic Rankine cycle based on exergy and exergo-economic analysis for waste heat recovery application. Energy Conversion and Management, 127, 366–379.
23. Stijepovic, M. Z., Linke, P., Papadopoulos, A. I., & Grujic, A. S. (2012). On the role of working fluid properties in organic Rankine cycle performance. Applied Thermal Engineering, 36(1), 406–413.
24. Bellos, E., & Tzivanidis, C. (2018). Investigation of a hybrid ORC driven by waste heat and solar energy. Energy Conversion and Management, 156, 427–439.
25. Mahmoudi, A., Fazli, M., & Morad, M. R. (2018). A recent review of waste heat recovery by Organic Rankine Cycle. Applied Thermal Engineering, 143, 660–675.
26. . Bellos, E., Tzivanidis, C., & Antonopoulos, K. A. (2016). Exergetic, energetic and financial evaluation of a solar-driven absorption cooling system with various collector types. Applied Thermal Engineering, 102, 749-759.

27. Bellos, E., Tzivanidis, C., & Antonopoulos, K. A. (2016). Exergetic and energetic comparison of LiCl-H2O and LiBr-H2O working pairs in a solar absorption cooling system. Energy conversion and management, 123, 453–461.

28. Tzivanidis, C., Bellos, E., & Antonopoulos, K. A. (2016). Energetic and financial investigation of a stand-alone solar-thermal Organic Rankine Cycle power plant. Energy conversion and management, 126, 421–433.

29. Moran, M. J., Shapiro, H. N., Boettner, D. D., & Bailey, M. B. (2010). Fundamentals of engineering thermodynamics. John Wiley & Sons.

30. Bellos, E., & Tzivanidis, C. (2018). Investigation of a hybrid ORC driven by waste heat and solar energy. Energy conversion and management, 156, 427-439.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

مدل‌سازی ارتعاشات آزاد لوله‌های کامپوزیتی با خواص تابعی، تقویت‌شده با ورقه‌های گرافن محصورشده در لایه‌های پیزوالکتریک

زهره ابراهیمی (نویسنده مسئول)[۱]، سجاد جعفری مقدم[۲]

[۱] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، تهران، ایران.

z.ebrahimi@pnu.ac.ir

[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، تهران، ایران.

چکیده

ارتعاشات آزاد لوله‌های کامپوزیتی با خواص تابعی، تقویت‌شده با ورقه‌های گرافن و محصورشده در لایه‌های پیزوالکتریک، در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. هدف اصلی، توسعه یک مدل تحلیلی جامع برای مطالعه اثر کسر حجمی و الگوی توزیع ورقه‌های گرافن، ضخامت لایه‌های پیزوالکتریک و جریان سیال داخلی بر فرکانس‌های طبیعی لوله است. برای تعیین خواص مؤثر ماده، از مدل‌های میکرومکانیکی مناسب استفاده شده و معادلات حاکم بر رفتار دینامیکی سازه بر پایه نظریه الاستیسیته سه‌بعدی استخراج شده‌اند. سپس، حل معادلات حاکم با استفاده از روش فضای حالت و با در نظر گرفتن شرایط مرزی مناسب انجام شده است. نتایج نشان می‌دهند که افزایش کسر حجمی ورقه‌های گرافن، به‌طور کلی، موجب افزایش فرکانس‌های طبیعی لوله می‌شود، در حالی که الگوی توزیع این نانوذرات نیز تأثیر قابل‌توجهی بر پاسخ دینامیکی سازه دارد. همچنین، حضور لایه‌های پیزوالکتریک با تغییر سختی مؤثر و ویژگی‌های دینامیکی سیستم، نقش مهمی در بهبود رفتار ارتعاشی لوله ایفا می‌کند. نتایج همچنین بیانگر آن است که افزایش سرعت جریان سیال، به دلیل تشدید اثرات اندرکنش سیال و سازه، موجب کاهش فرکانس‌های طبیعی می‌شود. یافته‌های این پژوهش می‌تواند در طراحی و تحلیل لوله‌ها و سازه‌های کامپوزیتی هوشمند تحت شرایط جریان سیال مورد استفاده قرار گیرد.

واژه‌هاي كليدي

خواص تابعی، ورقه های گرافن ، لایه‌های پیزو الکتریک ، ارتعاشات آزاد، مدل سازی عددی

۱. مقدمه

پژوهش در زمینه ارتعاشات آزاد سازه‌های کامپوزیتی هم‌زمان با توسعه مواد با خواص تابعی (FGM) گسترش یافته است Miyamoto .و همکاران (۱۹۹۹) با معرفی اصول طراحی و توزیع تدریجی خواص مواد، زمینه استفاده از FGM را در سازه‌های سبک و مقاوم فراهم کردند. در ادامه، Reddyو Cheng (2001) با استفاده از تئوری الاستیسیته سه‌بعدی، تغییرات حرارتی و مکانیکی صفحات FGM را بررسی کردند. همچنین، Matsunaga (2009)و Tornabene (2009) با بهره‌گیری از نظریه‌های مرتبه بالاتر و توزیع‌های توانی، نقش گرادیان خواص را در پیش‌بینی رفتار ارتعاشی و پایداری پوسته‌های FGM بررسی کردند.

با گسترش کاربرد سازه‌های FGM در سامانه‌های انتقال سیال، اثر اندرکنش سیال-سازه نیز مورد توجه قرار گرفت Chen .و همکاران (۲۰۰٤) با استفاده از تحلیل سه‌بعدی، ارتعاشات پوسته‌های استوانه‌ای تابعی‌تدریجی پیزوالکتریک پرشده با سیال را بررسی کردند و اهمیت اثرات سیال بر پاسخ دینامیکی را نشان دادند Ebrahimi (2023) .نیز ارتعاشات و پایداری پوسته‌های استوانه‌ای FGM محصور در لایه‌های پیزوالکتریک و حامل جریان سیال را بررسی کرد و کاهش فرکانس طبیعی و وقوع ناپایداری واگرایی با افزایش سرعت جریان را گزارش نمود. همچنین، Alibeigloo و همکاران (۲۰۱۲) رفتار ارتعاشی پوسته‌های استوانه‌ای FGM متصل به لایه‌های نازک پیزوالکتریک را بر اساس حل الاستیسیته بررسی کردند.

در سال‌های اخیر، استفاده از ورقه‌های گرافن (GPL) به‌عنوان تقویت‌کننده نانومقیاس، توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرده است Rafiee .و همکاران (۲۰۰۹) نشان دادند که افزودن مقادیر کم گرافن می‌تواند موجب بهبود قابل‌توجه خواص مکانیکی نانوکامپوزیت‌ها شود. همچنین، Yangو همکاران (۲۰۱۸) اثر تقویت گرافنی را بر رفتار کمانشی و ارتعاشی صفحات نانوکامپوزیتی تابعی بررسی کردند و نقش مقدار تقویت‌کننده را در بهبود پاسخ دینامیکی سازه نشان دادند.

از سوی دیگر، استفاده از لایه‌های پیزوالکتریک امکان کنترل و تنظیم خواص دینامیکی سازه‌های کامپوزیتی را فراهم می‌کند. مطالعات انجام‌شده بر سازه‌های FGM و پیزوالکتریک نشان داده‌اند که خواص و نحوه قرارگیری لایه‌های پیزوالکتریک می‌تواند بر سختی و فرکانس‌های طبیعی سازه اثرگذار باشد. با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته، بررسی هم‌زمان اثرFGM ، GPLو لایه‌های PZT در یک لوله استوانه‌ای حامل سیال، با استفاده از نظریه الاستیسیته سه‌بعدی و روش فضای حالت، همچنان نیازمند مطالعات بیشتری است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر ویژگی‌های ماده، کسر حجمی و الگوی توزیعGPL ، مشخصات لایه‌های پیزوالکتریک و سرعت جریان سیال بر ارتعاشات آزاد و پایداری لوله‌های کامپوزیتی FGM–GPL–PZT انجام شده است.

۲. مواد و روشها

معادلات مدل شامل سه معادله تعادل مکانیکی، از معادله (۱) تا معادله (۳)، هستند. با در نظر گرفتن دستگاه مختصات استوانه‌ای (r,θ,x) معادلات حاکم به صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\frac{\partial \sigma_{xx}}{\partial x}+\frac{1}{r}\frac{\partial \sigma_{x\theta}}{\partial \theta}+\frac{\partial \sigma_{xr}}{\partial r}+\frac{\sigma_{xr}}{r}=\rho\frac{\partial^2 u_x}{\partial t^2} \quad (۱)$$

$$\frac{\partial \sigma_{x\theta}}{\partial x}+\frac{1}{r}\frac{\partial \sigma_{\theta\theta}}{\partial \theta}+\frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial r}+\frac{2\sigma_{r\theta}}{r}=\rho\frac{\partial^2 u_\theta}{\partial t^2} \quad (۲)$$

$$\frac{\partial \sigma_{xr}}{\partial x}+\frac{1}{r}\frac{\partial \sigma_{r\theta}}{\partial \theta}+\frac{\partial \sigma_{rr}}{\partial r}+\frac{\sigma_{rr}-\sigma_{\theta\theta}}{r}=\rho\frac{\partial^2 u_r}{\partial t^2} \quad (۳)$$

روابط کرنش-جابجایی نیز به صورت زیر هستند:

$$\varepsilon_{rr}=\frac{\partial u_r}{\partial r},\qquad \varepsilon_{\theta\theta}=\frac{u_r+\partial u_\theta/\partial\theta}{r},\qquad \varepsilon_{xx}=\frac{\partial u_x}{\partial x}$$
$$\varepsilon_{r\theta}=\frac{1}{r}\left(\frac{\partial u_r}{\partial\theta}-u_\theta+r\frac{\partial u_\theta}{\partial r}\right) \qquad (۴)$$
$$\varepsilon_{rx}=\frac{\partial u_x}{\partial r}+\frac{\partial u_r}{\partial x},\qquad \varepsilon_{\theta x}=\frac{\partial u_\theta}{\partial x}+\frac{1}{r}\frac{\partial u_x}{\partial\theta}$$

معادلات ساختاری برای یک ماده ارتوتروپیک در معادله (۵) ارائه شده‌اند.

$$\begin{Bmatrix}\sigma_{rr}\\ \sigma_{\theta\theta}\\ \sigma_{xx}\\ \sigma_{\theta x}\\ \sigma_{rx}\\ \sigma_{r\theta}\end{Bmatrix}=\begin{bmatrix}C_{11}&C_{12}&C_{13}&0&0&0\\ C_{12}&C_{22}&C_{11}&0&0&0\\ C_{31}&C_{32}&C_{33}&0&0&0\\ 0&0&0&C_{44}&0&0\\ 0&0&0&0&C_{55}&0\\ 0&0&0&0&0&C_{66}\end{bmatrix}\begin{Bmatrix}\varepsilon_{rr}\\ \varepsilon_{\theta\theta}\\ \varepsilon_{xx}\\ 2\varepsilon_{\theta x}\\ 2\varepsilon_{rx}\\ 2\varepsilon_{r\theta}\end{Bmatrix} \qquad (۵)$$

با جایگذاری معادلات (۴) و (۵) در معادلات (۱) تا (۳)، برخی از متغیرهای مجهول حذف می‌شوند. در نتیجه، سه معادله دیفرانسیل جزئی مستقل و سه مجهول که جابجایی های u_r، u_θ ,وu_x هستند، باقی می‌ماند. معادلات دیفرانسیل جزئی (PDEs) با استفاده از تجزیه حالت–فضا به معادلات دیفرانسیل معمولی (ODEs) تبدیل می‌شوند که با شرایط مرزی تکیه‌گاه ساده سازگار هستند. برای لایه k ، حل عمومی تجزیه‌شده را می‌توان به‌صورت معادله (۶) بیان کرد.

$$u_r(r,x,\theta,t)=U_r\sin(n\theta)\sin(k_m x)e^{i\omega_{mn}t}$$
$$u_\theta(r,x,\theta,t)=U_\theta\sin(n\theta)\sin(k_m x)e^{i\omega_{mn}t} \qquad (۶)$$
$$u_x(r,x,\theta,t)=U_x\sin(n\theta)\sin(k_m x)e^{i\omega_{mn}t}$$

که در آن، m و nnبه‌ترتیب اعداد مُد محوری و محیطی هستند و $k_m=m\,\pi\,R_k/L$. با جایگذاری معادله (٦) در معادلات حرکت، سه معادله دیفرانسیل معمولی در فضای حالت به دست می‌آیند. بردار جابه‌جایی شامل هشت متغیر است که در معادله (۷) تعریف شده‌اند.

$$\mathbf{U}^k=\left\{U_r\quad \frac{dU_r}{dr}\quad U_\theta\quad \frac{dU_\theta}{dr}\quad U_x\quad \frac{dU_x}{dr}\right\}^T \qquad (۷)$$

با استفاده از این نمایش ماتریسی و با ترکیب معادلات (۱) تا (۵)، معادله کلی فضای حالت را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

$$\frac{d\mathbf{U}^k}{dr}=\mathbf{G}^k\mathbf{U}^k \qquad (۸)$$

که در آن $\mathbf{G}^k=\mathbf{M}^{k(-1)}\mathbf{N}^k$.

برای یک سیال تراکم‌ناپذیر، فشار را می‌توان بر حسب تابع پتانسیل جریان به صورت زیر نوشت:

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial\varphi}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\left(\frac{\partial^2\varphi}{\partial\theta^2}\right)+\frac{\partial^2\varphi}{\partial x^2}=0 \qquad (۹)$$

که در آن φ یک تابع پتانسیل است. مولفه های سرعت بر حسب φ ، $v_\theta = (1/r)\,\partial\varphi/\partial\theta$ ،$v_r = \partial\varphi/\partial r$، $v_x = U + \partial\varphi/\partial x$ هستند که در آن U سرعتجریان سیال است. فشار در فصل مشترک جامد-سیال را می‌توان بر حسب جابه‌جایی شعاعی پوسته به صورت زیر بیان کرد:

$$p = -\rho_f \frac{I_n(m\,r)}{m(I_{n+1}(m\,r) + \frac{n}{m\,r} I_n(m\,r))}\left(\frac{\partial^2 u_r}{\partial t^2} + U^2 \frac{\partial^2 u_r}{\partial x^2}\right) \quad (۱۰)$$

معادله (۱۰) یک شرط مرزی در فصل مشترک جامد-سیال است که باید در $r= Ri$ اعمال شود، که در آن I_n یک تابع بسل است. شرایط مرزی در فصل مشترک پوسته به صورت بیان می‌شوند $\sigma_{rr} = -p,\ \sigma_{r\theta} = \sigma_{rx} = 0$. با اعمال شرایط مرزی در لایه اول $\mathbf{B}\,\Delta^1\left(\frac{R_1 - h_1/2}{R_1}\right) = 0$، و در لایه آخر $\mathbf{A}\,\Delta^N\left(\frac{R_N - h_N/2}{R_N}\right) = 0$ به دست می آید. همچنین با درنظر گرفتن پیوستگی بین لایه ها در نهایت خواهیم داشت:

$$\mathbf{A}\,\mathbf{H}\,\Delta^1\left(\frac{R_1 - h_1/2}{R_1}\right) = 0, \mathbf{H} = \prod_{k=N}^{2}(e^{\mathbf{G}^k(h_k/R_k)}\mathbf{Q}) \times e^{\mathbf{G}^1(h_1/R_1)} \quad (۱۱)$$

$$\underbrace{\begin{bmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{H}\\ \mathbf{B} & \end{bmatrix}}_{\mathbf{T}}\Delta^1\left(\frac{R_1 - h_1/2}{R_1}\right) = 0 \quad (۱۲)$$

ماتریس ضرایب $\mathbf{T}$تابعی از فرکانس‌های طبیعی است که با قرار دادن دترمینان ماتریس $\mathbf{T}$برابر با صفر می‌توان آن‌ها را به دست آورد.

در این پژوهش، ورقه‌های گرافن در راستای x توزیع شده‌اند و مدول‌های یانگ ارتوتروپیک در معادلات زیر ارائه شده‌اند.

$$E_{11} = \eta_1 \frac{1 + 2(a_g / h_g)\gamma_{11}^G V_G}{1 - \gamma_{11}^G V_G} E^m$$
$$E_{22} = \eta_2 \frac{1 + 2(b_g / h_g)\gamma_{22}^G V_G}{1 - \gamma_{22}^G V_G} E^m, G_{12} = \eta_3 \frac{1}{1 - \gamma_{12}^G V_G} G^m \quad (۱۳)$$

$$\gamma_{11}^G = \frac{E_{11}^G / E^m - 1}{E_{11}^G / E^m + 2a_G / h_G}$$
$$\gamma_{22}^G = \frac{E_{22}^G / E^m - 1}{E_{22}^G / E^m + 2b_G / h_G}, \gamma_{12}^G = \frac{G_{12}^G / G^m - 1}{G_{12}^G / G^m} \quad (۱۴)$$

که در آن، a_G ، b_G، h_G به‌ترتیب طول مؤثر، عرض و ضخامت ورقه گرافن هستند. پارامترهای E_m ، G_m ، E_{11}^G ، E_{22}^G و G_{12}^G به‌ترتیب مدول‌های یانگ ارتوتروپیک و مدول‌های برشی ماتریس و ورقه گرافن هستند. همچنین، V_G و V_m به‌ترتیب کسرهای حجمی گرافن و ماتریس را نشان می‌دهند که شرط $V_G+V_m=1$ برای آن‌ها برقرار است.

۳. بحث و بررسی نتایج

در این بخش، نتایج تحلیل ارتعاشات آزاد لوله‌های کامپوزیتی تابعی‌تدریجی تقویت‌شده با گرافن و محصور در لایه‌های پیزوالکتریک، بر پایه مدل سه‌بعدی الاستیسیته و روش فضای حالت ارائه و تحلیل می‌شوند. ابتدا همگرایی مدل نسبت به تعداد تقسیم‌بندی‌های ضخامت بررسی و سپس مدل با نتایج معتبر موجود در مراجع، اعتبارسنجی می‌شود. در ادامه، اثر پارامترهای هندسی و ماده‌ای شامل نسبت‌های هندسی، شاخص گرادیان، کسر حجمی و الگوی توزیع گرافن، و همچنین خواص و ضخامت لایه‌های پیزوالکتریک بر

فرکانس‌های طبیعی و مودهای ارتعاشی بررسی خواهد شد. همچنین، در صورت وجود جریان سیال داخلی، تأثیر سرعت جریان بر فرکانس‌های طبیعی و نزدیک‌شدن سیستم به شرایط بحرانی تحلیل می‌شود. در پایان، نتایج اصلی جمع‌بندی شده و مبنایی برای نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادهای پژوهشی فراهم می‌گردد.

۳/۱. صحت سنجی

جهت صحت سنجی این پژوهش، ارتعاش آزاد و ناپایداری واگرایی القاشده توسط جریان در پوسته‌های FG تعبیه‌شده در لایه‌های پیزوالکتریک که حامل جریان سیال هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. لایه FGM از فازهای مولایت و مولیبدن تشکیل شده است. لایه داخلی ماده تابعی‌تدریجی از مولایت و لایه خارجی آن از مولیبدن بوده و دارای خواص ماده زیر می‌باشد،

$$\text{Mullite}: E_1 = 2.25\,\text{GPa},\ \nu_1 = 0.3,\ \rho_1 = 3170\ \text{kg/m}^3$$
$$\text{Molybdenum}: E_2 = 3.3\,\text{GPa},\ \nu_2 = 0.3,\ \rho_2 = 10220\ \text{kg/m}^3$$

خواص مکانیکی لایه FGM به‌صورت تدریجی از مولایت تغییر کرده و در سطح خارجی به مولیبدن می‌رسد. خواص مکانیکی و الکتریکی مواد پیزوالکتریک مورد استفاده به‌عنوان حسگر و عملگر در جدول ۱ ارائه شده است. نسبت ضخامت لایه FGM به ضخامت لایه پیزوالکتریک در این مطالعه ثابت در نظر گرفته شده است؛ به‌طوری‌که

$$h_f / h_p = 20$$


جدول ۱. خواص مواد پیزوالکتریک مورد استفاده به‌عنوان حسگر و عملگر [۶].

C_{66}	C_{55}	C_{44}	C_{33}	C_{23}	C_{22}	C_{13}	C_{12}	C_{11}	Property
25.6	25.6	30.5	139	78	139	74	74	115	PZT-4 (sensor)
65	66	76	239	104	247	50	52	135	$Ba_2NaNb_5O_{15}$ (actuator)
ρ	η_{33}	η_{22}	η_{11}	e_{35}	e_{24}	e_{13}	e_{12}	e_{11}	Property
7500	6.5	6.5	5.6	12.7	12.7	-5.2	-5.2	15.1	PZT-4 (sensor)
5300	1.96	2.01	0.28	2.8	3.4	-0.4	-0.3	4.3	$Ba_2NaNb_5O_{15}$ (actuator)
Units: $C_{ij}(\text{GPa})$, $e_{ij}(\text{cm}^{-2})$, $\eta_{ij}(10^{-11}\text{Fm}^{-1})$, $\rho\,(\text{Kg/m}^3)$									

به‌عنوان نخستین مطالعه موردی برای اعتبارسنجی مدل، فرکانس‌های طبیعی یک پوسته P-FGM-P خالی با نتایج گزارش‌شده توسط Alibeigloo و همکاران (۲۰۱۲) مقایسه می‌شوند. فرکانس‌های طبیعی پوسته P-FGM-P خالی برای L/R=5 محاسبه شده و در جدول ۳ ارائه شده‌اند. در مدل‌سازی پوسته خالی، چگالی و سرعت سیال برابر صفر در نظر گرفته شده است. مقادیر ارائه‌شده در جدول ۳، فرکانس‌های طبیعی مقیاس‌شده‌ای هستند که به‌صورت به‌دست آمده‌اند. همان‌گونه که در جدول ۳ مشاهده می‌شود، فرکانس‌های طبیعی مدل پیشنهادی با نتایج Alibeigloo و همکاران (۲۰۱۲) تطابق خوبی دارند. این مقایسه دقت مدل عددی ارائه‌شده را تأیید می‌کند.

جدول ۲. مقایسه فرکانس‌های طبیعی پوسته P-FGM-P خالی با L/R=5 و h_f/h_p=20.

			m		
R/H	**n**		1	2	3
10	1	Alibeigloo et al. (2012)	5.47	3.77	1.53
		Present	5.50	3.78	1.53
	2	Alibeigloo et al. (2012)	3.61	2.16	0.92
		Present	3.63	2.17	0.92
	3	Alibeigloo et al. (2012)	3.21	2.3	1.81
		Present	3.22	2.3	1.82
30	1	Alibeigloo et al. (2012)	1.81	1.25	0.51
		Present	1.82	1.26	0.51
	2	Alibeigloo et al. (2012)	1.128	0.66	0.22
		Present	1.130	0.66	0.22
	3	Alibeigloo et al. (2012)	0.75	0.43	0.227
		Present	0.75	0.43	0.226




شکل ۱. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله FG با لایه های پیزوالکتریک (P-FGM-P) برای m=1 و مقادیر مختلف n با R/H=30 و L/R=5.

اثر سرعت سیال بر فرکانس‌های طبیعی لوله مدرج تابعی محصور شده در لایه های پیزوالکتریک که در صحت سنجی مورد بررسی قرار گرفت، در شکل ۱ نشان داده شده است. در این شکل نسبت‌های L/R=5 و R/H=30 استفاده شده است. تغییرات فرکانس طبیعی ω_{1n} را بر حسب سرعت جریان Uبرای مودهای n=1 تا ۵ بررسی شده است. همانطور که مشخص است، در سرعت‌های پایین جریان، فرکانس طبیعی به‌شدت به شماره مود وابسته است، به‌طوری‌که مودهای بالاتر مقادیر به‌مراتب بزرگ‌تری از فرکانس را نشان می‌دهند.


۳٫۲. ارتعاشات آزاد لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P)

شکل ۲ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{1n} را بر حسب سرعت جریان U برای مودهای n=1 تا ۵ نشان می‌دهد. در سرعت‌های پایین جریان، فرکانس طبیعی به‌شدت به شماره مود وابسته است، به‌طوری‌که مودهای بالاتر مقادیر به‌مراتب بزرگ‌تری از فرکانس را نشان می‌دهند. این رفتار بیانگر غلبه سختی سازه و ویژگی‌های مودال در شرایطی است که اثرات اندرکنش سیال-سازه ضعیف هستند. با افزایش سرعت جریان، فرکانس طبیعی برای تمامی مودها کاهش می‌یابد که نشان‌دهنده نرم‌شدگی القاشده توسط جریان سیال است. این کاهش برای مودهای بالاتر تدریجی‌تر بوده و این مودها در بازه وسیع‌تری از سرعت جریان به تغییرات حساس باقی می‌مانند، در حالی‌که مودهای پایین‌تر به‌سرعت به یک مقدار حدی نزدیک می‌شوند. فراتر از یک سرعت بحرانی در حدود $U\approx600$ m/s، تمامی مودها به یک سکوی مشترک با مقدار تقریبی $\omega_{1n}\approx145$ Hz همگرا می‌شوند. این همگرایی بیانگر ورود سیستم به یک رژیم غالبِ جریان است که در آن اندرکنش سیال-سازه بر تفاوت‌های مودال غلبه کرده و پاسخ دینامیکی یکنواختی ایجاد می‌کند. افزایش بیشتر سرعت جریان تأثیر محسوسی بر فرکانس طبیعی ندارد که نشان‌دهنده اشباع اثرات القاشده توسط جریان است.




شکل ۲. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m=1 و مقادیر مختلف n با R/H=30 و L/R=5.

به‌طور کلی، نتایج گذار سیستم از یک رژیم غالبِ سازه‌ای در سرعت‌های پایین جریان به یک رژیم غالبِ جریان در سرعت‌های بالا را نشان می‌دهد. موضوعی که پیامدهای مهمی برای پیش‌بینی رفتار دینامیکی و تعیین بازه‌های عملکرد مؤثر در سامانه‌های لوله با جریان داخلی دارد.




شکل ۳. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m=2 و مقادیر مختلف n با R/H=30 و L/R=5.

شکل ۳ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{2n} را بر حسب سرعت جریان U برای مودهای مختلف در حالت m=2 نشان می‌دهد. همانند حالت m=1، با افزایش سرعت جریان، فرکانس‌ها کاهش یافته و در نهایت به یک مقدار حدی مشترک همگرا می‌شوند که بیانگر غلبه اندرکنش سیال-سازه در سرعت‌های بالا است. در مقایسه با m=1، فرکانس‌های طبیعی در حالت m=2 در سرعت‌های پایین بزرگ‌تر بوده و سرعت بحرانی همگرایی به مقادیر بالاتری از U منتقل شده است. این امر نشان می‌دهد که افزایش m موجب افزایش سختی مؤثر سیستم و تأخیر در ورود به رژیم غالبِ جریان می‌شود، در حالی‌که رفتار مجانبی در سرعت‌های بالا ماهیتی مشابه باقی می‌ماند.




شکل ۴. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m=3 و مقادیر مختلف n با R/H=30 و L/R=5.

شکل ٤ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{3n} بر حسب سرعت جریان سیال را برای مود محوری m=3 و مقادیر مختلف عدد مود محیطی n نشان می‌دهد .همان‌گونه که در شکل مشاهده می‌شود، در سرعت‌های پایین جریان، فرکانس طبیعی به‌شدت به شماره مود محیطی وابسته است، به‌طوری‌که با افزایشn ، مقدار اولیه فرکانس طبیعی افزایش می‌یابد. این رفتار بیانگر افزایش سختی مؤثر سازه در مودهای با مرتبه بالاتر و غالب بودن پاسخ سازه‌ای در این محدوده سرعتی است .با افزایش سرعت جریان، فرکانس‌های طبیعی تمامی مودها روند کاهشی از خود نشان می‌دهند که این کاهش برای مودهای با مقادیر بالاتر n شدیدتر است .این پدیده ناشی از افزایش اثرات اندرکنش سیال-سازه و افزایش سهم نیروهای اینرسی سیال در رفتار دینامیکی سیستم است. در ادامه، با نزدیک شدن سرعت جریان به یک مقدار بحرانی، فرکانس‌های طبیعی برای تمامی مودهای محیطی به یک مقدار حدی مشترک همگرا می‌شوند و پس از آن تغییرات فرکانس نسبت به افزایش سرعت جریان ناچیز می‌گردد .همگرایی فرکانس‌ها در سرعت‌های بالا نشان‌دهنده گذار سیستم از رژیم غالب سازه‌ای به رژیم غالب جریان است؛ به‌گونه‌ای که در این ناحیه، تفاوت‌های ناشی از شماره مود محیطی و ویژگی‌های سختی سازه اهمیت کمتری یافته و رفتار دینامیکی عمدتاً تحت کنترل جریان سیال قرار می‌گیرد. مقایسه این نتایج با حالات (m=1) و (m=2) بیانگر آن است که افزایش عدد مود محوری m موجب افزایش مقادیر اولیه فرکانس‌های طبیعی و انتقال سرعت بحرانی به مقادیر بالاتر می‌شود، هرچند رفتار نهایی سیستم در سرعت‌های بالا ماهیت مشابهی داشته و مستقل از مرتبه مود محوری باقی می‌ماند.




شکل ۵. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m=4 و مقادیر مختلف n با R/H=30 و L/R=5.

شکل ۵ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{4n} را بر حسب سرعت جریان سیال برای مود محوری m=4 و مقادیر مختلف عدد مود محیطی n نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در سرعت‌های پایین جریان، فرکانس‌های طبیعی به‌شدت وابسته به شماره مود محیطی بوده و با افزایشn ، مقدار اولیه فرکانس طبیعی افزایش می‌یابد. این افزایش بیانگر سختی مؤثر بیشتر سازه در مودهای با مرتبه بالاتر و حاکم بودن رفتار سازه‌ای در محدوده سرعت‌های پایین است .با افزایش سرعت جریان، روند کاهشی فرکانس طبیعی برای تمامی مودها مشاهده می‌شود. این کاهش ناشی از افزایش اثرات اندرکنش سیال-سازه و سهم نیروهای اینرسی سیال در پاسخ دینامیکی سیستم است. برای مودهای با مقادیر بزرگ‌تر n، افت فرکانس سریع‌تر رخ داده و همگرایی به مقدار حدی مشترک در سرعت‌های پایین‌تری نسبت به مودهای با مرتبه پایین‌تر اتفاق می‌افتد .در ادامه، با نزدیک شدن سرعت جریان به یک مقدار بحرانی، تمامی مودهای محیطی به یک مقدار حدی مشترک همگرا می‌شوند و پس از آن تغییرات فرکانس نسبت به افزایش سرعت جریان ناچیز می‌گردد. این همگرایی نشان‌دهنده گذار سیستم از رژیم غالب سازه‌ای به رژیم غالب جریان است؛ به‌گونه‌ای که در سرعت‌های بالا، تفاوت‌های ناشی از شماره مود محیطی و ویژگی‌های سختی سازه اهمیت خود را از دست داده و رفتار سیستم عمدتاً تحت تأثیر جریان سیال قرار می‌گیرد .مقایسه نتایج این شکل با حالات (m=1) ، (m=2) و (m=3)نشان می‌دهد که با افزایش عدد مود محوریm ، مقادیر اولیه فرکانس طبیعی افزایش یافته و سرعت بحرانی به مقادیر بالاتری منتقل می‌شود. این امر بیانگر افزایش سختی مؤثر سازه در مودهای محوری بالاتر است؛ با این حال، رفتار نهایی سیستم در سرعت‌های بالا همچنان ماهیتی مشابه داشته و مستقل از مرتبه مود محوری باقی می‌ماند.



شکل ۶. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m,n=1و مقادیر مختلف R/H و L/R=5.

شکل ٦ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{11} را بر حسب سرعت جریان سیال برای نسبت‌های مختلف R/H نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در سرعت‌های پایین جریان، مقدار فرکانس طبیعی به‌شدت تحت تأثیر نسبت هندسی R/H قرار دارد، به‌طوری‌که با افزایش این نسبت، فرکانس طبیعی کاهش می‌یابد. این رفتار ناشی از نازک‌تر شدن پوسته و کاهش سختی خمشی مؤثر سازه در مقادیر بالاتر R/H است .با افزایش سرعت جریان، فرکانس طبیعی برای تمامی مقادیر R/H روند کاهشی از خود نشان می‌دهد؛ با این تفاوت که نرخ کاهش و سرعت نزدیک شدن به مقدار بحرانی به نسبت هندسی وابسته است. برای پوسته‌های نازک‌تر (مقادیر بزرگ‌تر R/H ، افت فرکانس سریع‌تر رخ داده و سیستم در سرعت‌های جریان پایین‌تری وارد ناحیه‌ای می‌شود که رفتار دینامیکی آن عمدتاً تحت تأثیر جریان سیال قرار دارد. در مقابل، برای مقادیر کوچک‌تر R/H که بیانگر پوسته‌های ضخیم‌تر هستند، سختی مؤثر بالاتر بوده و کاهش فرکانس با شیب ملایم‌تری اتفاق می‌افتد .در ادامه، با افزایش بیشتر سرعت جریان، فرکانس‌های طبیعی برای تمامی نسبت‌های R/H به یک مقدار حدی مشترک همگرا می‌شوند و پس از آن تغییرات فرکانس نسبت به افزایش سرعت جریان ناچیز می‌گردد. این همگرایی نشان‌دهنده گذار سیستم از رژیم غالب سازه‌ای به رژیم غالب جریان است؛ به‌گونه‌ای که در این ناحیه، اثر پارامترهای هندسی سازه تضعیف شده و رفتار دینامیکی سیستم عمدتاً توسط اندرکنش سیال-سازه کنترل می‌شود .به‌طور کلی، نتایج این شکل نشان می‌دهد که نسبت هندسی R/H نقش تعیین‌کننده‌ای در رفتار ارتعاشی لوله‌های کامپوزیتی در سرعت‌های پایین جریان دارد، در حالی که در سرعت‌های بالا، اثر این نسبت کاهش یافته و پاسخ دینامیکی سیستم ماهیتی مشابه برای تمامی مقادیر R/H از خود نشان می‌دهد .این یافته‌ها اهمیت انتخاب مناسب نسبت‌های هندسی را در طراحی لوله‌های حامل سیال به‌منظور بهبود پایداری و عملکرد دینامیکی برجسته می‌کند.



شکل ۷. اثر سرعت سیال بر فرکانس طبیعی لوله کامپوزیتی تقویت شده با لایه های گرافن محصور شده در لایه های پیزوالکتریک (P-FGRP-P) برای m=1,n=2و مقادیر مختلف L/R و R/H=30.

شکل۷ تغییرات فرکانس طبیعی ω_{12} را بر حسب سرعت جریان سیال (U) برای مقادیر مختلف نسبت هندسی L/R و برای مودهای ارتعاشی (m=1) و (n=2) نشان می‌دهد. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، در سرعت‌های پایین جریان، مقدار فرکانس طبیعی به‌شدت تحت تأثیر نسبت L/R قرار دارد، به‌طوری‌که با افزایش این نسبت، فرکانس طبیعی کاهش می‌یابد. این رفتار بیانگر افزایش انعطاف‌پذیری سازه‌های بلندتر و کاهش سختی مؤثر آن‌ها در مودهای مورد بررسی است .با افزایش سرعت جریان، فرکانس‌های طبیعی برای تمامی مقادیر L/R روند کاهشی از خود نشان می‌دهند، هرچند شدت این کاهش و نحوه تغییرات آن به نسبت هندسی وابسته است. برای مقادیر بزرگ‌ترL/R ، کاهش فرکانس سریع‌تر رخ داده و سیستم در سرعت‌های پایین‌تری وارد ناحیه‌ای می‌شود که رفتار دینامیکی آن تحت تأثیر غالب جریان سیال قرار می‌گیرد. در مقابل، برای مقادیر کوچک‌تر L/Rکه بیانگر لوله‌های کوتاه‌تر هستند، سختی محوری و خمشی مؤثر بیشتر بوده و اثرات جریان با شیب ملایم‌تری ظاهر می‌شود .در ادامه، با افزایش بیشتر سرعت جریان، فرکانس‌های طبیعی برای تمامی نسبت‌های L/R به مقادیر حدی مشخصی همگرا می‌شوند و پس از آن تغییرات فرکانس نسبت به افزایش سرعت جریان ناچیز می‌گردد. این همگرایی نشان‌دهنده گذار سیستم از رژیم غالب سازه‌ای به رژیم غالب جریان است؛ به‌گونه‌ای که در این ناحیه، تفاوت‌های ناشی از نسبت‌های هندسی محوری کاهش یافته و پاسخ دینامیکی سیستم عمدتاً تحت کنترل اندرکنش سیال-سازه قرار می‌گیرد .به‌طور کلی، نتایج این شکل نشان می‌دهد که نسبت هندسی L/R نقش مهمی در تعیین رفتار ارتعاشی مودهای محیطی در سرعت‌های پایین جریان دارد، در حالی که در سرعت‌های بالا، اثر این پارامتر هندسی تضعیف شده و رفتار دینامیکی سیستم برای تمامی حالات بررسی‌شده ماهیتی مشابه از خود نشان می‌دهد. این نتایج اهمیت انتخاب مناسب طول لوله را در طراحی سامانه‌های حامل سیال با الزامات دینامیکی خاص برجسته می‌سازد.

۴. نتیجه گیری

در این پژوهش، ارتعاشات آزاد لوله‌های کامپوزیتی تابعی‌تدریجی تقویت‌شده با ورقه‌های گرافن و محصور در لایه‌های پیزوالکتریک، با در نظر گرفتن جریان سیال داخلی و بر پایه نظریه الاستیسیته سه‌بعدی و روش فضای حالت بررسی شد.

نتایج نشان داد که افزایش کسر حجمی گرافن و بهبود الگوی توزیع آن، عموماً موجب افزایش فرکانس‌های طبیعی می‌شود. همچنین، افزایش سرعت جریان سیال باعث کاهش فرکانس‌های طبیعی و افزایش اثرات اندرکنش سیال-سازه می‌گردد. افزایش اعداد مودال محوری و محیطی نیز در سرعت‌های پایین موجب افزایش فرکانس طبیعی و تأخیر در تأثیرگذاری جریان می‌شود.

از نظر هندسی، افزایش نسبت‌های R/H و L/R با کاهش سختی مؤثر، موجب کاهش فرکانس طبیعی و افزایش حساسیت سازه به جریان می‌شود. در سرعت‌های بالای جریان، اثر پارامترهای سازه‌ای کاهش یافته و پاسخ سیستم عمدتاً تحت کنترل جریان سیال قرار می‌گیرد. در مجموع، نتایج بیانگر گذار سیستم از رژیم غالب سازه‌ای به رژیم غالب جریان است.

منابع

Alibeigloo, A., Kani, A. M., & Pashaei, M. H. (2012). Elasticity solution for the free vibration analysis of functionally graded cylindrical shell bonded to thin piezoelectric layers. International Journal of Pressure Vessels and Piping, 89, 98–111. https://doi.org/10.1016/j.ijpvp.2011.10.020

Arefi, M., Karroubi, R., & Irani-Rahaghi, M. (2016). Free vibration analysis of functionally graded laminated sandwich cylindrical shells integrated with piezoelectric layer. Applied Mathematics and Mechanics (English Edition), 37(7), 821–834. https://doi.org/10.1007/s10483-016-2098-9

Chen, W. Q., Bian, Z. G., Lv, C. F., & Ding, H. J. (2004). 3D free vibration analysis of a functionally graded piezoelectric hollow cylinder filled with compressible fluid. International Journal of Solids and Structures, 41(3–4), 947–964. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2003.09.036

Ebrahimi, Z. (2023). Free vibration and stability analysis of a functionally graded cylindrical shell embedded in piezoelectric layers conveying fluid flow. Journal of Vibration and Control, 29(11–12), 2515–2527. https://doi.org/10.1177/10775463221081184

Fantuzzi, N., Brischetto, S., Tornabene, F., & Viola, E. (2016). 2D and 3D shell models for the free vibration investigation of functionally graded cylindrical and spherical panels. Composite Structures, 154, 573–590. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.07.076

Heydarpour, Y., & Aghdam, M. M. (2016). Transient analysis of rotating functionally graded truncated conical shells based on the Lord–Shulman model. Thin-Walled Structures, 104, 168–184.

Matsunaga, H. (2009). Free vibration and stability of functionally graded circular cylindrical shells according to a 2D higher-order deformation theory. Composite Structures, 88(4), 519–531. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2008.05.019

Miyamoto, Y., Kaysser, W. A., Rabin, B. H., Kawasaki, A., & Ford, R. G. (Eds.). (1999). Functionally graded materials: Design, processing and applications. Kluwer Academic Publishers. https://doi.org/10.1007/978-1-4615-5301-4

Mustaqim Roshid, M., Bhowmik, R. C., Dhar, B. K., Islam, S., Sumon, S. A., & Machado, A. D. B. (2026). Managing resource rents, trade openness, and energy transitions: Evidence on ecological load capacity from newly industrialized economies. Resources Policy, 112, Article 105821. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2025.105821

Rafiee, M. A., Rafiee, J., Wang, Z., Song, H., Yu, Z.-Z., & Koratkar, N. (2009). Enhanced mechanical properties of nanocomposites at low graphene content. ACS Nano, 3(12), 3884–3890. https://doi.org/10.1021/nn9010472

Reddy, J. N., & Cheng, Z.-Q. (2001). Three-dimensional thermomechanical deformations of functionally graded rectangular plates. European Journal of Mechanics - A/Solids, 20(5), 841–855.

Salehi, M., Gholami, R., & Ansari, R. (2023). Analytical solution approach for nonlinear vibration of shear deformable imperfect FG-GPLR porous nanocomposite cylindrical shells. Composite Structures, 316, 116995.

Shen, H.-S. (2004). Thermal postbuckling behavior of functionally graded cylindrical shells with temperature-dependent properties. International Journal of Solids and Structures, 41(7), 1961–1974. https://doi.org/10.1016/j.ijsolstr.2003.10.023

Tornabene, F. (2009). Free vibration analysis of functionally graded conical, cylindrical shell and annular plate structures with a four-parameter power-law distribution. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 198(37–40), 2911–2935. https://doi.org/10.1016/j.cma.2009.04.011

Tornabene, F., Brischetto, S., Fantuzzi, N., & Viola, E. (2016). 2D and 3D shell models for the free vibration investigation of functionally graded cylindrical and spherical panels. Composite Structures, 154, 573–590. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2016.07.076

Tornabene, F., Fantuzzi, N., Bacciocchi, M., & Neves, A. M. A. (2016). General higher-order layer-wise theory for free vibrations of doubly-curved laminated composite shells and panels. Mechanics of Advanced Materials and Structures, 23(9), 1046–1067. https://doi.org/10.1080/15376494.2015.1121522

Usman, O., Ozkan, O., Adeshola, I., & Eweade, B. S. (2025). Analysing the nexus between clean energy expansion, natural resource extraction, and load capacity factor in China: A step towards achieving COP27 targets. Environment, Development and Sustainability, 27(6), 12583–12604. https://doi.org/10.1007/s10668-023-04399-z

Yang, J., Chen, D., & Kitipornchai, S. (2018). Buckling and free vibration analyses of functionally graded graphene reinforced porous nanocomposite plates based on Chebyshev-Ritz method. Composite Structures, 201, 789–800. https://doi.org/10.1016/j.compstruct.2018.03.090

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

جوشکاری قوس الکتریکی اتصالات لبه‌ای دو قطعه ناهمسان فولاد ضدزنگ SS۳۰٤ و SS۳۱۰ با محافظت گاز آرگون و هلیوم

زهره ابراهیمی (نویسنده مسئول)[۱]، نوید پاکیاری[۲]

[۱] دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، تهران، ایران.
z.ebrahimi@pnu.ac.ir

[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه پیام نور، ص. پ. ۱۹۳۹۵-۴۶۹۷، تهران، ایران.

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی عملکرد اتصال جوشی بین دو فولاد زنگ‌نزن آستنیتی ناهمسان SS304 و SS310 با استفاده از فرآیند TIG و فلز پرکننده ۳۰۹ است. جوشکاری با دو گاز محافظ آرگون خالص و ترکیب آرگون-هلیوم (۷۵%-۲۵%) انجام شد و عملکرد اتصال‌ها با آزمون‌های غیرمخرب، مکانیکی، حرارتی، متالوگرافی و ماکروگرافی ارزیابی گردید. نتایج نشان داد هر دو اتصال فاقد عیوب سطحی بوده، اما گاز ترکیبی به دلیل افزایش نفوذ و ذوب کامل‌تر، عملکرد بهتری ایجاد کرد. ناحیه HAZ تا حدود ۳ میلی‌متر گسترش یافت و بیشینه دمای ناحیه ذوب حدود ۱۵۰۰ درجه سانتی‌گراد بود. تفاوت نرخ سرد شدن فولادهای پایه موجب رشد دانه و تمرکز تنش در HAZ فولاد SS310 شد. اتصال جوشکاری‌شده با گاز ترکیبی مقاومت کششی ٦۰۸ مگاپاسکال و ازدیاد طول ٤٥ درصد داشت و در خمش ۱۸۰ درجه بدون شکست باقی ماند. ساختار فلز جوش عمدتاً آستنیتی با مقدار کمی فریت اولیه بود. در مجموع، استفاده از آرگون-هلیوم و فلز پرکننده ۳۰۹ موجب بهبود نفوذ، خواص مکانیکی و پایداری ساختاری اتصال شده و قابلیت استفاده از این روش را در کاربردهای صنعتی با دمای بالا و محیط‌های خورنده تأیید می‌کند.

واژه‌هاي كليدي

جوشکاری TIG، فولاد زنگ‌نزن ۳۰۴، فولاد زنگ‌نزن ۳۱۰، گاز محافظ آرگون-هلیوم، اتصال ناهمجنس

۱. مقدمه

در سال‌های اخیر، توسعه روش‌های پیشرفته جوشکاری با هدف دستیابی به اتصالاتی با استحکام مکانیکی بالا، ریزساختار مطلوب و مقاومت مناسب در برابر خوردگی، به‌ویژه در فولادهای زنگ‌نزن و اتصالات غیرهمجنس، مورد توجه گسترده قرار گرفته است. در این میان، فرآیند جوشکاری گاز بی‌اثر تنگستن (TIG) و روش‌های پیشرفته‌ای نظیر TIGفعال‌شده (A-TIG) به دلیل قابلیت کنترل مناسب حرارت ورودی و نفوذ جوش، کاربرد گسترده‌ای در اتصال فولادهای زنگ‌نزن یافته‌اند. مطالعات انجام‌شده نشان داده‌اند که A-TIG می‌تواند با افزایش نفوذ، هندسه مناسب‌تر مهره جوش و کنترل بهتر فرآیند، عملکرد اتصال را بهبود دهد (Chandrasekhar et al., 2025; Saha et al., 2025). همچنین، استفاده از روش‌های انتقال سرد فلز (CMT) در اتصال فولادهای زنگ‌نزن، امکان کنترل بهتر فرآیند و دستیابی به خواص مکانیکی و ریزساختاری مطلوب را فراهم کرده است.(Sengottaiyan et al., 2025)

هم‌زمان، روش‌های حالت جامد و جوشکاری نفوذی نیز برای اتصال مواد پیشرفته و اجزای مورد استفاده در صنایع هوافضا و انرژی مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج این مطالعات بر اهمیت کنترل شرایط فرآیند در دستیابی به ریزساختار پایدار و خواص مکانیکی مناسب تأکید دارند (Güney et al., 2025). در مورد فولادهای زنگ‌نزن دوبلکس نیز مشخص شده است که نوع فرآیند جوشکاری قوس الکتریکی با گاز تأثیر مستقیمی بر استحکام، شکل‌پذیری و ویژگی‌های ریزساختاری اتصال دارد (Bakhori et al., 2025).

یکی از عوامل مهم در کیفیت اتصال، ترکیب گاز محافظ است. بررسی جوشکاری TIG فولاد زنگ‌نزن AISI 316L نشان داده است که افزودن هیدروژن به گازهای هلیوم و آرگون می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر نفوذ و هندسه مهره جوش اثر بگذارد. این موضوع نشان‌دهنده اهمیت انتخاب ترکیب مناسب گاز محافظ در کنترل رفتار حرارتی و متالورژیکی فرآیند است (Journal of Composites Science, 2025). از سوی دیگر، ارزیابی رفتار خمشی سازه‌های فولادی زنگ‌نزن نشان داده است که ویژگی‌های هندسی و ریزساختاری می‌توانند نقش مهمی در عملکرد مکانیکی سازه‌های جوشکاری‌شده ایفا کنند.(Kamal et al., 2025)

در کنار روش‌های متداول، فرآیندهای هیبریدی و فناوری‌های نوین نیز توسعه یافته‌اند. جوشکاری-لحیم‌کاری لیزر-اولتراسونیک برای اتصال آلیاژهای منیزیم به فولاد زنگ‌نزن آبکاری‌شده با نیکل، اتصال‌های بین‌فازی مستحکمی با خواص مکانیکی مطلوب ایجاد کرده است (Wang et al., 2025). همچنین، استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی هندسه مهره جوش در A-TIG فولاد زنگ‌نزن ۳۰٤، ظرفیت بالای روش‌های داده‌محور در بهینه‌سازی و کنترل فرآیند جوشکاری را نشان داده است (Acharya et al., 2025). در همین راستا، توسعه سامانه‌های رباتیک مبتنی بر یادگیری مهارت‌های جوشکاری از انسان، مسیر جدیدی را برای خودکارسازی فرآیندهای جوشکاری فراهم کرده است.(Zhou et al., 2025)

روش‌های نوین اتصال غیرهمجنس نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. جوشکاری ضربه‌ای الکترومغناطیسی با استفاده از شکل‌دهنده میدان مغناطیسی، قابلیت اتصال سطوح صاف فلزات غیرهمجنس را نشان داده است (Deng et al., 2025). همچنین، انتخاب صحیح فلز پرکننده در جوشکاری CMT می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر ریزساختار، خواص مکانیکی و مقاومت به خوردگی اتصال داشته باشد (Sengottaiyan et al., 2025). در حوزه فناوری‌های لیزری نیز جوشکاری نقطه‌ای پالسی برای فولاد زنگ‌نزن ۳۱٦ و روش بستر پودر لیزری برای ساخت اتصالات دوفلزی ۳۱٦ L/CuCrZrمورد بررسی قرار گرفته‌اند و نتایج، قابلیت این روش‌ها را در تولید اتصالات با عملکرد بالا نشان داده است.(Dianati et al., 2025; Zhai et al., 2025)

علاوه بر این، جوشکاری مایکروویوی برای ایجاد اتصالات غیرهمجنس فولاد زنگ‌نزن و فولاد کربنی، با دستیابی به ریزساختار مناسب و خواص مکانیکی مطلوب، مورد استفاده قرار گرفته است (Singh et al., 2025). شبیه‌سازی عددی جوشکاری نقطه‌ای مقاومتی فولاد زنگ‌نزن ۳۰٤ نیز امکان بررسی دقیق‌تر رفتار حرارتی و مکانیکی فرآیند را فراهم کرده است. همچنین، بهینه‌سازی پارامترهای جوشکاری لیزری فولادهای زنگ‌نزن فریتی فوق‌نازک می‌تواند تغییرشکل ناشی از فرآیند را کاهش دهد.(Su et al., 2025)

در مجموع، مطالعات پیشین نشان می‌دهند که فرآیند جوشکاری، ترکیب گاز محافظ، فلز پرکننده و پارامترهای حرارتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در نفوذ، ریزساختار و خواص مکانیکی اتصالات فولادهای زنگ‌نزن دارند. با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده در توسعه روش‌های نوین جوشکاری، بررسی جامع اثر ترکیب گاز محافظ بر رفتار حرارتی، ریزساختاری و

مکانیکی اتصال غیرهمجنس فولادهای آستنیتی SS304 و SS310 همچنان نیازمند توجه بیشتر است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با تمرکز بر جوشکاری TIG این دو فولاد با استفاده از فلز پرکننده ۳۰۹ و مقایسه آرگون خالص با مخلوط آرگون-هلیوم، به بررسی عملکرد و قابلیت اطمینان این نوع اتصال می‌پردازد.

۲. مواد و روش‌ها

برای انجام آزمایش از فولاد آستنیتی310 و فولاد آستینیتی 304 با ترکیب شیمیایی ارائه شده استفاده شد. نمونه ها به ابعاد 40*25*4mm سانتی متر تهیه و در پیکربندی اتصال لب به لب با شیار تک v شکل با زاویه شیار ۴۵ درجه پخ کاری شد و سطح پخ خورده به صورت کامل توصت پالش زنی و سمباده تمیز کاری شد و اطمینان حاصل شد که قطعه عاری از هرگونه کثیفی باشد. شکل ۱ قطعه آماده شده را نشان می‌دهد که نمونه اول با ترکیب مخلوط گاز آرگون- هلیم جوشکاری شد و نمونه دوم با ترکیب آرگون خالص و شکاف ریشه به طور یکنواخت در هر دو نمونه 2 میلی متر نگه داشته شد و توسط دو عدد فیکسچر مونتاژ گردید. مشخصات فرآیند جوشکاری TIG شامل **جریان ۹۰-۱۲۰ A (DCEN)، ولتاژ ۱۲ V ، سرعت پیشروی ۲ mm/s ، دبی گاز محافظ ۱۲ L/min ، الکترود تنگستن با قطر ۲/٤ mm ، اتصال لبه‌ای، بدون پیش‌گرمایش، دو پاس جوش و فلز پرکننده ۳۰۹** بود. برای گاز محافظ، **آرگون خالص (100%)** و **مخلوط آرگون-هلیوم (۲۵% آرگون-۷۵% هلیوم)** مورد استفاده قرار گرفت؛ گاز مخلوط با رسانایی حرارتی و نفوذ جوش بیشتر، قوس گرم‌تر و HAZ گسترده‌تری نسبت به آرگون خالص ایجاد کرد.



شکل۱. عکس قطعات آماده شده

شکل ۲ عکس جوشکاری شده و اتمام کار قطعه جوش مخلوط گاز هلیوم - آرگون را نشان می‌دهد. عکس جوشکاری شده و اتمام کار قطعه جوش با گاز آرگون خالص نیز در شکل ۳ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می‌شود، تست چشمی VT بر روی قطعات لحاظ شد و هیچ گونه عیوبی در آن مشاهده نشد. برای بررسی های بیشتر و اطمینان از سالم بودن جوش از تست های دیگری باید استفاده شود.



شکل ۲. عکس جوشکاری شده و اتمام کار قطعه جوش با مخلوط گاز هلیوم - آرگون



شکل۳. عکس جوشکاری شده و اتمام کار قطعه جوش با گاز آرگون خالص

تست های غیر مخرب که از آن‌ها تحت عنوان NDT نیز یاد می‌شود، روش‌هایی برای شناسایی عیوب در قطعات مهندسی هستند. این روش‌های بررسی غیر مخرب، بدون وارد آوردن آسیب به قطعه، عیوب درونی و سطحی آن را مشخص می‌کنند. به همین دلیل به آن‌ها تست غیرمخرب گفته می‌شود. تست رادیوگرافی (RT) یکی از پرکاربردترین روش های تست غیر مخرب (NDT) است. با کمک این روش می‌توان عیوب یا ناپیوستگی‌های پنهان موجود در جوش‌ها مانند ترک‌ها، تخلخل و سوراخ‌ها، سرباره، آخال‌های شار یا اکسید، عدم همجوشی، نفوذ ناقص، عدم تطابق و گنجایش تنگستن و غیره را تشخیص داد. تابش های الکترومغناطیسی با طول موج کوتاه مانند اشعه ایکس یا پرتوهای گاما برای

آزمایش رادیوگرافی استفاده می‌شود. هر دو پرتو ایکس و گاما شدت بسیار بالایی دارند و از این رو می‌توانند به مواد با هر ضخامتی نفوذ کنند. این قدرت نفوذ بالا در آزمایش رادیوگرافی استفاده می‌شود.

در شکل ۴ که بر روی نمونه پروژه جوش با مخلوط گاز آرگون – هلیم تست RT انجام شده مشاهده می‌شود که در صفحه سیاه فیلم نوار سفیدرنگی شکل گرفته که در واقع همان جوش است. اگر عیوبی مانند نفوذ ناقص درجوش اتفاق افتاده باشد خط باریکی به رنگ مشکی در وسط جوش شکل می‌گیرد که نشان دهنده ذوب در جوش است .بنابر این کاملا مشخص است که جوش هم در سطح و هم در ریشه سالم و بدون عیوب جوش بوده و قطعه کاملا جوش پذیر است. در شکل ۵ که بر روی نمونه پروژه تست RT انجام شده مشاهده می‌شود که در صفحه سیاه فیلم نوار سفیدرنگی شکل گرفته که در واقع همان جوش است. در این فیلم مشاهده می‌شود که در کنار جوش خط مشکی رنگی شکل گرفته که نشان دهنده عدم ذوب کامل در قسمت ریشه است که عیوبی مانند LOF را نشان می‌دهد.



شکل ۴. فیلم رادیو گرافی نتیجه تست RT آرگون - هلیوم



شکل ۵. فیلم رادیو گرافی نتیجه تست RT آرگون خالص

[2] Incomplete Penetration

آزمون های مکانیکی انجام شده شامل تستهای کشش و خمش است. آزمون تست کشش با استفاده از پارامتر های استاندارد ASME IX انجام شد. نمونه را به شکل ۶ برش کاری و ماشین کاری شد تا به صورت درست بر روی فک دستگاه قرار گیرد. دستگاه مورد استفاده در تست کشش مدل AT-R7023-A بود.



شکل ۶. نمونه تست کشش در جوش با گاز آرگون خالص


تست خمش به منظور ارزیابی خواص مکانیکی مواد انجام شد، تا رفتار قطعه استنلس استیل در منطقه جوش کاری شده، مطابق با استاندارد ASTM E 858 و ASTM E290 ، در برابر خم شدگی و شکست مورد بررسی و آزمایش قرار گیرد. در ابتدا نمونه‌هایی با سطح مقطع مستطیلی آماده شد، که در شکل ۷ این قطعات مشاهده می‌شود. تست خمش در مرحله اول بر روی سطح جوش انجام شد. در واقع قسمت سمبه دستگاه خمش بر روی ریشه جوش قرار گرفت تا سطح جوش مورد بررسی قرار گیرد. در مرحله بعد تست خمش بر روی ریشه جوش انجام شد. در واقع سمبه دستگاه خمش بر روی سطح جوش قرار داده شد تا ریشه جوش مورد بررسی قرار گیرد. معیار پذیرش آزمون به صورتی است که ناحیه جوش و ناحیه HAZ در قسمت خم شده قرار گیرد.



شکل۷. قطعات آماده شده برای تست خمش

۳. بحث و بررسی نتایج


ابتدا نتایج تست کشش بررسی می‌گردد. استحکام کششی نهایی در نمونه با گاز آرگون خالص برابر با ۳۷۷٫۲ MPa است .با اضافه کردن هلیوم به گاز محافظ استحکام به ۳۸۱ MPa افزایشی حدود ۵٫۱% داشته است. نمودار تست کشش فلز جوش نمونه با گاز آرگون - هلیوم در نمودار شکل ۸ نشان داده شده است. استحکام نهایی ورق ۳۰۴ حدود ۵۲۰ مگاپاسکال است .بنابر این مقاومت کششی جوش ارتقا یافته و در خواص کششی آن بهبود حاصل شده است. نتیجه آزمون کششی نمونه جوشکاری شده با گاز محافظ آرگون خالص نیز در شکل ۸ نشان داده شده است. نقطه تسلیم در نمونه آرگون خالص ۵۲۰ MPA است.در نمونه با گاز محافظ مخلوط ۶۰۸ MPA است که نشان از ساختار مقاوم تر در برابر تغییر شکل پلاستیک اولیه دارد.ازدیاد طول در اینجا درصد کرنش نهایی در نمونه آرگون خالص ۲۸% و در نمونه مخلوط آرگون هلیوم ۳۳% است که در نتیجه چقرمگی و شکل پذیری بیشتر در نمونه دوم کاملا مشخص شده است.



شکل ۸. مقایسه بین نمودارهای تنش-کرنش دو نمونه با ترکیب گاز آرگون - هلیوم (قرمزرنگ) و گاز آرگون خالص (آبی رنگ)

در شکل ۸ همچنین استحکام نهایی دو نمونه نمونه با ترکیب گاز آرگون - هلیوم (خط قرمزرنگ) و گاز آرگون خالص (خط آبی رنگ) با هم مقایسه شده اند. در اینجا مشاهده می‌شود که تاثیرات گاز مخلوط آرگون–هلیوم با فلز پرکننده ۳۰۹ باعث افزایش استحکام نهایی و همینطور استحکام تسلیم در قسمت جوش شده است.

شکل ۹ مربوط به تست خمش نمونه‌ای است که با مخلوط گاز آرگون-هلیوم جوشکاری شده و تا زاویه نهایی ۱۸۰ درجه تحت خمش قرار گرفته است. همان‌طور که در نمودار مشخص است، نیروی خمشی با افزایش زاویه به طور پیوسته افزایش یافته و در حدود زاویه ۹۰ تا ۱۱۰ درجه به حداکثر مقدار خود نزدیک به ۸۵۰ نیوتن رسیده است، که نسبت به نمونه جوشکاری‌شده با گاز آرگون خالص (نمودار قبل) عملکرد بهتری از خود نشان می‌دهد. این افزایش مقاومت می‌تواند به دلیل تأثیر مثبت هلیوم در ترکیب گاز محافظ باشد که موجب بهبود کیفیت جوش، نفوذ بهتر و کاهش عیوب می‌گردد. پس از رسیدن به حداکثر نیرو، منحنی به‌تدریج نزول یافته و نشان‌دهنده آغاز تغییر شکل‌های پلاستیک و افت مقاومت مکانیکی در ناحیه پس از تسلیم است. این نتایج حاکی از تأثیر مثبت استفاده از مخلوط گاز بر استحکام خمشی نمونه جوش است. استفاده از گاز مخلوط آرگون - هلیوم موجب افزایش نفوذ قوس و حذف بهتر ناخالصی در منطقه جوش شده است.جوش حاصل از گاز مخلوط توانسته خمش ۱۸۰ درجه را بدون ترک تحمل کند که نشان دهنده چقرمگی بالاتر و پیوستگی بهتر است.



شکل ۹. نمودار مقایسه نتیجه تست خمش بین دو نمونه جوشکاری شده با گاز آرگون خالص (آبی رنگ) و گاز آرگون-هلیوم (قرمز رنگ)

مقایسه نتایج تست خمش در شکل ۹، نشان می‌دهد نمونه جوشکاری‌شده با مخلوط گاز آرگون-هلیوم عملکرد بهتری نسبت به نمونه با گاز آرگون خالص دارد. نیروی خمشی بیشینه در مخلوط گاز آرگون-هلیوم حدود ۸۵۰ نیوتن است، در حالی که در گاز آرگون خالص این مقدار ۷۵۰ نیوتن است. همچنین، نمونه دوم تا زاویه ۱۸۰ درجه خم شده و پایداری بیشتری پس از نقطه اوج از خود نشان داده است. این نتایج بیانگر تأثیر مثبت گاز هلیوم در بهبود کیفیت جوش، افزایش استحکام و شکل‌پذیری هستند. زاویه خمش بیشتر در نمونه جوشکاری شده با گاز آرگون -هلیوم نشانگر چقرمگی بالاتر در ناحیه جوش است .در نمونه با آرگون خالص ریز ترک‌هایی در سطح جوش دیده شد که توست تست PT قابل رویت شده اند نشانگر نفوذ کمتر و شکل پذیری پایین تر این قطعه است.

۴. نتیجه گیری

در این پژوهش، عملکرد اتصال لبه‌ای بین فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی ناهمسان SS304 و SS310 با استفاده از فرآیندTIG ، فلز پرکننده ۳۰۹ و دو نوع گاز محافظ آرگون خالص و مخلوط آرگون-هلیوم بررسی شد. نتایج آزمون‌های غیرمخرب نشان داد که هر دو اتصال از نظر ظاهری فاقد عیوب سطحی قابل توجه بودند، بااین‌حال استفاده از گاز ترکیبی آرگون-هلیوم به دلیل افزایش نفوذ و ذوب کامل‌تر، کیفیت بالاتری ایجاد کرد.

فلز پرکننده ۳۰۹ به دلیل سازگاری مناسب ترکیب شیمیایی با فولادهای پایه، موجب ایجاد پیوند متالورژیکی مطلوب و جلوگیری از تشکیل فازهای نامطلوب در ناحیه جوش شد. بررسی‌های حرارتی نشان داد که ناحیه تحت تأثیر حرارت (HAZ) تا حدود ۳ میلی‌متر گسترش یافته و بیشینه دمای ناحیه ذوب به حدود ۱۵۰۰ °C می‌رسد. تفاوت نرخ سرد شدن دو فولاد پایه نیز موجب رشد دانه و ایجاد ساختار درشت‌تر در HAZ فولاد SS310 شده که به‌عنوان ناحیه بحرانی اتصال و محل تمرکز تنش شناسایی شد.

نتایج آزمون‌های مکانیکی نشان داد که اتصال حاصل با گاز ترکیبی آرگون-هلیوم به مقاومت کششی ۶۰۸ MPa و ازدیاد طول ۴۵% دست یافت و در آزمون خمش تا زاویه ۱۸۰° بدون شکست باقی ماند. ساختار فلز جوش عمدتاً آستنیتی همراه با مقدار کمی فریت اولیه بود که نشان‌دهنده پایداری مناسب ساختار و کاهش احتمال شکست ترد است.

در مجموع، ترکیب گاز آرگون-هلیوم نسبت به آرگون خالص عملکرد مطلوب‌تری در ایجاد اتصال SS304/SS310 نشان داد و موجب بهبود نفوذ، خواص مکانیکی و پایداری ساختاری اتصال شد. بنابراین، استفاده از فرآیند TIG با فلز پرکننده ۳۰۹ و گاز محافظ ترکیبی می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای اتصال فولادهای زنگ‌نزن آستنیتی ناهمسان در کاربردهای صنعتی با دمای بالا و محیط‌های خورنده باشد. انجام مطالعات بیشتر با تمرکز بر بهینه‌سازی پارامترهای فرآیند، کنترل نرخ سرد شدن و بررسی رفتار خستگی و خوردگی اتصال می‌تواند به افزایش دوام و قابلیت اطمینان این نوع اتصالات کمک کند.

منابع

Acharya, S., Patra, S., & Das, S. (2025). Predicting A-TIG weld bead geometry of 304 stainless steel using artificial neural networks. Discover Mechanical Engineering, 4, 12. https://doi.org/10.1007/s44245-025-00096-5

Bakhori, A., Yanhar, M. R., & Napid, S. (2025). Identification of the influence of gas metal arc welding methods on the mechanical characteristics of duplex stainless steel. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(12), 6–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2025.327278

Bhoyar, D., & Mungle, N. (2025). Optimizing stresses in cold metal transfer welded 316L austenitic stainless steel. Metallurgical and Materials Engineering, 31(4), 48–55. https://doi.org/10.63278/1396

Chandrasekhar, N., Muthukumaran, V., & Das, C. R. (2025). Real-time determination of weld penetration status during A-TIG welding of stainless steel employing deep learning approach. Welding in the World, 69, 2727–2744. https://doi.org/10.1007/s40194-025-02021-6

Deng, F., Wang, Y., Liu, F., Li, D., & Jiang, C. (2025). Analysis and experiment of flat electromagnetic pulse welding process based on magnetic field shaper. The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 137, 5611–5623. https://doi.org/10.1007/s00170-025-15493-z

Dianati, M. R., Malek Ghaini, F., & Torkamany, M. J. (2025). Development of melt pool profile in Nd:YAG and fiber pulsed laser spot welding of 316 stainless steel foils. Journal of Materials Research and Technology, 36, 4614–4624. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.04.141

Güney, B., Dal, S., & Kurt, B. (2025). Investigation of microstructure properties of interconnect used in diffusion welding. In Proceedings of the 5th International Conference on Engineering, Natural and Social Sciences (ICENSOS 2025).

Jangid, M. K., Kumar, S., Singh, P. K., & Jha, M. N. (2025). Experimental and numerical studies of electron beam weld joint of thick austenitic stainless-steel plate. Journal of Welding and Joining, 43(2), 153–166. https://doi.org/10.5781/JWJ.2025.43.2.5

Kamal, A. I. A., Zakwan, F. A. A., & Ismail, R. (2025). Flexural behavior of cellular stainless-steel beams: Experimental and statistical analysis. Asian Journal of Civil Engineering, 26(6), 2303–2317. https://doi.org/10.1007/s42107-025-01325-8

Saha, S., Das, S., & Mondal, S. (2025). Experimental investigation on autogenous TIG and A-TIG welding for enhanced penetration in austenitic SS304H flats. Indian Welding Journal, 58(1). https://doi.org/10.22486/iwj.v58i1.48809

Sengottaiyan, S., Shaisundaram, V. S., Shameer Basha, M., Deepanraj, B., & Senthilkumar, N. (2025). Effect of duplex and austenite stainless steel fillers on mechanical, microstructural, and corrosion characteristics of dissimilar welds using cold metal transfer welding. Results in Engineering, 26, 104818. https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.104818

Singh, P., Prajapati, D., & Sehgal, S. (2025). Microwave hybrid process-based fabrication of super duplex stainless steel joints using nickel and stainless steel filler materials. High Temperature Materials and Processes, 44(1), 125–155. https://doi.org/10.1515/htmp-2025-0071

Singh, R., Singh, J., & Chauhan, B. S. (2025). Microstructure and mechanical properties of the microwave welded dissimilar joints between SS-430 and plain carbon steel. Physica Scripta, 100(5). https://doi.org/10.1088/1402-4896/adc3d9

Su, J., Li, J., Zhu, K., Xing, F., Qiu, X., & Liang, J. (2025). Optimization of laser welding parameters and fixed stress span design to minimize deformation in ultra-thin ferritic stainless steel. Metals, 15(3), 325. https://doi.org/10.3390/met15030325

Wang, B., Cheng, Z., Xu, H., Wang, Y., Luo, L., Wang, S., Long, W., & Wei, S. (2025). Study on the properties and mechanism of magnesium alloy and Ni-plating stainless-steel by ultrasonic-laser welding-brazing. Scientific Reports, 15, 13588. https://doi.org/10.1038/s41598-025-97614-y

Zhai, W., Li, G., & Zhou, W. (2025). Evaluation of laser powder bed fusion-fabricated 316L/CuCrZr bimetal joint. Materials, 18(7), 1434. https://doi.org/10.3390/ma18071434

Zhou, J., Mohammad, A., Zeng, T., Axinte, D., Wright, I., & March, R. (2025). Teaching robots to weld by leveraging human expertise. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 95, 103027. https://doi.org/10.1016/j.rcim.2025.103027

Anand Rao, V., & Deivanathan, R. (2014). Experimental investigation for welding aspects of stainless steel 310 for the process of TIG welding. Procedia Engineering, 97, 902–908. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.12.365

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

محل‌یابی خطای امپدانس بالا در شبکه توزیع برق بوسیله تبدیل موجک، استخراج ویژگی و یادگیری ماشین

طاها احمدزاده(نویسنده مسئول)[1]، دکتر نوید غفارزاده[2]

[1] دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین tahaahmadzadeh76@gmail.com

[2] دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir

چکیده

در این پژوهش، روشی مبتنی بر تبدیل موجک و شبکه عصبی برای شناسایی و محل‌یابی خطاهای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع ارائه شده است. هدف اصلی، تعیین ناحیه وقوع خطای امپدانس بالا از روی ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال جریان خطا است. برای این منظور، یک شبکه توزیع در محیط PSCAD شبیه‌سازی و ۲۰۰ نمونه خطای امپدانس بالا در چهار موقعیت مختلف قرار گرفت که در مجموع ۸۰۰ نمونه برای مساله محل‌یابی را تشکیل داد. پس از پیش‌پردازش سیگنال جریان، تبدیل موجک ایستا با تابع موجک DB4 و پنج سطح تجزیه به‌کار گرفته شد و از ضرایب موجک مجموعه‌ای شامل ۱۶۸ ویژگی زمانی، فرکانسی، آماری، انرژی و شکل سیگنال استخراج گردید. سپس، یک شبکه عصبی پیش‌خور چهارکلاسه برای تعیین ناحیه وقوع خطا آموزش داده شد و عملکرد آن با اعتبارسنجی متقابل پنج‌بخشی طبقه‌بندی‌شده و گروه‌بندی‌شده ارزیابی گردید. نتایج نشان داد که شبکه پیشنهادی در تعیین چهار ناحیه خطا به دقت متوسط ۷۸٫۲درصد، امتیاز F1 برابر با ۰٫۷۸۲ و مقدار AUC برابر با ۰٫۹۴۷ دست یافته است. بررسی ماتریس درهم‌ریختگی نشان داد که بیشترین خطاها میان نواحی مجاور رخ داده‌اند، در حالی که دقت روش میان موقعیت‌های دور بالا بوده است. نتایج بیانگر آن است که ترکیب تبدیل موجک، استخراج ویژگی و شبکه عصبی می‌تواند برای تعیین ناحیه وقوع خطای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع عملکرد قابل قبولی داشته باشد و با افزایش تفکیک مکانی و استفاده از ساختارهای متنوع‌تر شبکه، می‌توان به محل‌یابی دقیق‌تر نیز دست یافت.

واژه‌هاي كليدي

خطای امپدانس بالا، محل‌یابی خطا، تبدیل موجک، استخراج ویژگی، یادگیری ماشین.

۱. مقدمه

شبکه توزیع برق به عنوان بخش مهمی از سیستم قدرت، وظیفه انتقال انرژی الکتریکی به مصرف‌کننده‌ها را برعهده دارد. این مسیر نهایی انتقال انرژی، ممکن است در معرض عوامل جوی و محیطی، فعالیت‌های انسانی و فرسودگی قرار بگیرند. بدین جهت، وقوع خطاها و اختلال‌ها در شبکه توزیع متداول می‌باشد. بررسی، شناسایی و رفع به موقع و صحیح خطا، موجب حفظ عملکرد و بهره‌برداری شبکه می‌شود. از طرفی، حفاظت تجهیزات و کاهش خطرات احتمالی به انسان و محیط‌زیست، اهمیت مساله شناسایی، رفع خطاهای احتمالی و جداسازی بخش معیوب در شبکه توزیع را نشان می‌دهد. خطای امپدانس بالا ، دسته‌ای از خطاهای سیستم قدرت هستّد که در آن، هادی رسانا با سطوحی مانند آسفالت، شاخه درخت و زمین خشک تماس برقرار کند و بدلیل ماهیت امپدانس بالای محل تماس، جریان خطای کمی از آن عبور می‌کند [۱]. عبور جریان‌های کمتر از معمول، موجب شده که در بسیاری از موارد رله‌ها و تجهیزات حفاظتی متعارف، قادر به تشخیص صحیح و شناسایی محل وقوع آن نباشند [۲]. تشخیص به موقع و قطع محل این نوع خطا از آن جهت اهمیت دارد که در صورت اتصال هادی متصل به شبکه به جسمی مانند پوشش گیاهی می‌تواند خطرات جانی و آتش‌سوزی را به همراه داشته باشد [۳]. روش‌های متنوعی جهت شناسایی و تشخیص خطای امپدانس بالا معرفی شده که در آن‌ها از پردازش سیگنال و یادگیری ماشین استفاده شده است [۴]. در یک پژوهش، از تبدیل موجک گسسته، ویژگی‌هایی مانند انرژی و انحراف معیار و یک طبقه‌بندی مبتنی بر زبان گرافیکی، برای شناسایی خطا استفاده شد [۵]. در مطالعه‌ای دیگر، تبدیل موجک و ضرایب آن برای تحلیل خطاهای امپدانس بالا و تمایز آن‌ها از رخدادهای غیرخطا مانند کلیدزنی بانک خازنی و بارهای غیرخطی به کار گرفته شد [۶]. در پژوهشی دیگر، استفاده از ویژگی‌های استخراج شده از سیگنال و شبکه‌های عصبی برای شناسایی خطاهای امپدانس بالا بررّسی شد [۷]. در برخی مطالعات دیگر نیز روش‌های ماشین بردار پشتیبان و استفاده از یک مدل درخت تصمیم، با استفاده از ویژگی‌های استخراج شده از ضرایب تبدیل موجک، در شناسایی و تشخیص خطای امپدانس بالا، از خود عملکرد خوبی نشان دادند [۸][۹]. پژوهش‌ها نشان می‌دهند، ترکیب تبدیل موجک، استخراج ویژگی و روش‌های یادگیری ماشین، در ارزیابی خطا موثر می‌باشند. بخش قابل توجهی از مطالعات بر تشخیص وقوع خطا و شناسایی آن از سایر رویدادها متمرکز بوده‌اند. ازاین‌رو، تمرکز اصلی پژوهش حاضر، یادگیری الگوهای وابسته به موقعیت خطا برای شناسایی محل خطای امپدانس بالا از ویژگی‌های استخراج شده تبدیل موجک و یادگیری ماشین می‌باشد. بدین منظور، در این تحقیق مساله‌ی محل‌یابی خطای امپدانس بالا در شبکه توزیع مورد بررسی قرار گرفته است و هدف، ارائه روشی برای تعیین ناحیه وقوع خطا می‌باشد. در ابتدا، یک شبکه توزیع برق شبیه‌سازی شده است و مدل‌های متنوع خطای امپدانس بالا در محل‌های مختلف آن قرار گرفته‌اند. سپس جریان خطای عبوری نمونه‌برداری شده، بوسیله تبدیل موجک تجزیه شده است و ضرایب موجک ذخیره می‌شوند. در ادامه، با استفاده از روابط ریاضی متعدد، ویژگی‌های متنوعی استخراج شده است تا به کمک شبکه‌های عصبی، فرایند طبقه‌بندی و تشخیص محل خطا انجام شود.

۲. پیشینه پژوهش

۲/۱. خطای اپدانس بالا

خطای امپدانس بالا (HIF) به طور معمول در اثر تماس هادی برق‌دار با سطوحی با رسانایی پایین مانند خاک، آسفالت، شن یا پوشش گیاهی ایجاد می‌شود. در این شرایط، امپدانس مسیر خطا زیاد بوده و جریان حاصل ممکن است به اندازه‌ای نباشد که حفاظت‌های متداول به‌راحتی آن را شناسایی کنند و قادر به تشخیص محل آن باشند [۲]. علاوه بر این، رفتار خطای امپدانس بالا به عواملی مانند جنس و رطوبت سطح تماس، ساختار شبکه و شرایط بار وابسته است و شکل موج جریان آن را تحت تاثیر قرار می‌دهد [۱۰]. ویژگی‌های خطای امپدانس بالا مانند: عدم تقارن موج جریان [۱۱]، رفتار غیرخطی قوس الکتریکی [۱۲]، پیوسته نبودن جریان خطا در تمام چرخه‌ها [۲]، تصادفی بودن شرایط خطا و شکل موج‌های آن [۱۳]، غیرایستا بودن و ثابت نماندن مشخصه‌های جریان در طول زمان [۱٤] و ایجاد مولفه‌های فرکانسی و هارمونیکی، دشواری شناسایی خطای امپدانس بالا را نشان داده و مساله محل‌یابی خطا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهند. بنابراین، استفاده از روش‌هایی که بتوانند اطلاعات زمانی، فرکانسی و داده‌های پنهان سیگنال را بررسی کنند و برای استخراج اطلاعات مربوط به محل خطا استفاده شوند، می‌تواند دشواری مساله مکان‌یابی خطا را سهولت بخشد. در طول زمان، تلاش‌هایی جهت مدل‌سازی بهینه خطای امپدانس بالا در شبیه‌سازی‌ها صورت گرفته که با در نظر گرفتن ویژگی‌های متنوع این خطا، شبیه‌سازی را به واقعیت نزدیک سازند. در مدل معرفی شده امانوئل (Emanuel)،

[3] High Impedance Fault (HIF)
[4] Wavelet Transform
[5] Neural Networks

قوس الکتریکی بوسیله دو شاخه موازی مدل‌سازی می‌شود [۱۵]. هر شاخه شامل دیود، منبع ولتاژ DC و مقاومت بوده که جریان شاخه مثبت یا منفی را در هر نیم‌دوره تعیین می‌کنند و بدین جهت جریان عبوری از شاخه‌ها سبب شبیه‌سازی مدل خطا خواهد شد. در رابطه (۱)، هنگامی که ولتاژ لحظه‌ای فاز در محل خطا، از ولتاژ منبع شاخه مثبت بیشتر شود، آن شاخه محل عبور جریان قوس از خط به زمین خواهد بود و جریان خطا از دیود شاخه مثبت عبور خواهد کرد. در شاخه منفی، رابطه مشابهی در نیم‌سیکل بعدی جهت عبور جریان از سمت منفی، برقرار می‌باشد که مجموع آن دو، جریان عبوری خطا را تشکیل می‌دهند.


$$I_p(t) = \frac{v(t)-V_p}{R_p} \quad (۱)$$

که در آن I_p جریان عبوری شاخه مثبت، $v(t)$ ولتاژ فاز لحظه‌ای محل خطا، V_p و R_p، ولتاژ منبع و مقاومت شاخه مثبت مدل خطا هستند. از طرفی، شکل موج جریان خطا، دارای مولفه‌های غیرایستا و تغییرات وابسته به زمان می‌باشند. بنابراین، استفاده از روش‌هایی که بتوانند حوزه زمان و فرکانس سیگنال را هم‌زمان بررسی کنند، برای استخراج اطلاعات مربوط به محل خطا مناسب می‌باشد.

۲/۲. تبدیل موجک

سیگنال‌های حاصل از خطا در شبکه‌های قدرت، به طور مخصوص خطای امپدانس بالا، دارای مولفه‌های گذرا و تغییرات سریع هستند. از طرفی، وقوع خطا در حضور فرکانس تناوبی شبکه، می‌تواند تغییرات غیرایستا و مولفه‌های هارمونیکی را به سیگنال اضافه کنند. بنابراین، برای تحلیل سیگنال علاوه بر شناسایی مولفه‌های فرکانسی، لازم است تعیین زمان ظهور و مدت زمان حضور خطا را نیز بررسی کرد [۵]. تبدیل موجک، بوسیله نگاشت سیگنال ورودی به فضایی دیگر، می‌توان به تحلیل‌هایی از فرکانس، زمان و مکان رسید که در سیگنال خام قابل مشاهده نمی‌باشند. ازاین‌جهت، امکان بررسی هم‌زمان تغییرات زمانی و فرکانسی سیگنال در مقیاس‌های فرکانسی مختلف، فراهم می‌شود [۱۶][۱۷]. در این تبدیل، سیگنال به مولفه‌های تقریب (A)[6] و جزئیات (D)[7] در سطوح مختلف تجزیه می‌شوند و در رابطه (۲) نشان داده شده است [۱۶][۱۷]. مولفه‌های تقریب بیانگر رفتار آهسته و فرکانس پایین بوده، درحالی‌که، ضرایب جزئیات تغییرات سریع و مولفه‌های فرکانسی بالاتر را نشان می‌دهند. این ویژگی برای استخراج اطلاعات خطای امپدانس بالا که در مولفه اصلی جریان قابل مشاهده نیست، مفید می‌باشد. از طرفی، تفکیک سیگنال در مقیاس‌های مختلف، امکان جداسازی مولفه‌های خطا را از رفتار آهسته‌تر سیگنال فراهم می‌کند که در تحلیل گذرا، حفاظت و تشخیص خطا در سیستم‌های از این کاربرد استفاده شده است. در شکل (۱)، تجزیه سیگنال تا دو مرحله و باندهای فرکانسی ضرایب، مشخص شده‌اند.

[6] Approximation Coefficients
[7] Detail Coefficients



شکل ۱. ضرایب تبدیل موجک تا دو مرحله و بازه‌ی فرکانسی مربوطه از فرکانس نمونه برداری f_s.

$$x(t) = A_L + \sum_{j=0}^{L} D_j \quad (۲)$$

که در آن A_N ضرایب تقریب سیگنال در سطح تجزیه L، D_j ضرایب جزئیات استخراج‌شده در سطوح j هستند. تبدیل موجک بر پایه یک تابع اولیه به نام تابع موجک یا مادر و یک تابع مقیاس یا پدر ، ساخته می‌شود. به طور کلی، تابع موجک[8] ($\Psi(t)$)، بوسیله فیلتر بالاگذر g، تغییرات سریع‌تر سیگنال و مولفه‌های فرکانس بالا را در قالب ضرایب جزئیات استخراج می‌کنند. درحالی که، تابع مقیاس[9] ($\Phi(t)$)، از طریق فیلتر پایین‌گذر h، بخش‌های فرکانس پایین و تغییرات آهسته سیگنال را نمایش داده و ضرایب تقریب را تشکیل می‌دهند. تابع موجک اولیه، مقیاس‌یافته و انتقال‌یافته از طریق رابطه (۳) بدست آمده است و سپس توابع موجک و مقیاس جهت استخراج ضرایب مربوطه از روابط (۴) و (۵) بدست می‌آیند [۱۸].

$$\psi_{a,b}(t) = \frac{1}{\sqrt{|a|}} \psi\left(\frac{t-b}{a}\right) \quad (۳)$$

که در آن a پارامتر مقیاس (متفاوت از ضریب تقریب A) و b پارامتر انتقال زمانی مربوط به خانواده موجک ψ هستند.

$$\Psi(t) = \sqrt{2} \sum_k g[k]\, \Phi(2t - k) \quad (۴)$$

که در آن $\Psi(t)$ تابع موجک، $\Phi(t)$ تابع مقیاس و $g[k]$ ضرایب فیلتر بالاگذر هستند.

$$\Phi(t) = \sqrt{2} \sum_k h[k]\, \Phi(2t - k) \quad (۵)$$

که در آن $\Phi(t)$ تابع مقیاس، $h[k]$ ضرایب فیلتر پایین‌گذر هستند. تبدیل موجک گسسته (DWT)[1]، با نمایش فشرده سیگنال به صورت گسسته و تجزیه آن به ضرایب تقریب و جزئیات در سطوح مختلف، هزینه محاسباتی را کاهش داده و پارامترهای مقیاس و انتقال را به مجموعه‌ای گسسته محدود می‌کند. کاهش نرخ نمونه‌برداری در هر مرحله موجب

[8] Wavelet Function (Mother Wavelet)
[9] Scaling Function (Father Wavelet)

[1] Discrete Wavelet Transform (DWT)[0]

حساسیت ضرایب به جابه‌جایی زمانی سیگنال می‌شود. تبدیل موجک ایستا (SWT)[1]، با حذف مرحله کاهش نمونه‌ها، ضرایب هر سطح را با طول یکسان برابر با سیگنال اصلی، حفظ می‌کند و موجب حفظ تعداد نمونه‌ها و مقایسه ضرایب سطوح مختلف با یکدیگر می‌شود. معادلات معرفی شده، بر اساس این دو نوع تبدیل موجک می‌باشند. از میان خانواده‌های مختلف تابع موجک، خانواده‌ی Daubechies با پشتیبانی فشرده، ساختار متقارن و قابلیت نمایش مناسب تغییرات گذرا، برای آشکارسازی تغییرات سریع سیگنال مناسب بوده و در تحلیل سیستم قدرت کاربردی می‌باشد [۱۶].


۳٫۲. استخراج ویژگی و یادگیری ماشین

استخراج ویژگی‌های توصیف‌کننده‌ی سیگنال، از مهم‌ترین مراحل در فرایند تشخیص و طبقه‌بندی به شمار می‌رود. با توجه به ماهیت غیرخطی، غیرایستا و متغیر خطاهای امپدانس بالا، استفاده از یک ویژگی منفرد نمی‌تواند به تنهایی برای شناسایی و تشخیص محل خطا کافی باشد. به همین علت، می‌توان ویژگی‌های متنوعی از جنبه‌های مختلف سیگنال را در نظر گرفت تا اطلاعات مکمل مربوط به رفتار زمانی، فرکانسی، آماری و انرژی را در اختیار الگوریتم یادگیری ماشین قرار دهد [۲]. در مقایسه، روش‌هایی که فرایند استخراج ویژگی تنها شامل مولفه‌های خام سیگنال جریان یا ولتاژ، یا ضرایب موجک، باشد نیز استفاده شده‌اند. تبدیل ضرایب موجک به مجموعه‌ای از توصیف‌گرهای عددی با استفاده از معادلات ریاضی متنوع این مزیت را دارد که به بخش اثرگذار اطلاعات موجود در سیگنال خام رسیده و شبکه‌های عصبی بتوانند ویژگی‌هایی که دارای اهمیت هستند را برای ارزیابی و آموزش خود استفاده کنند. یادگیری ماشین با قابلیت شناسایی روابط پیچیده و غیرخطی میان ویژگی‌های سیگنال، به طور گسترده در تشخیص خطای امپدانس بالا مورد استفاده قرار گرفته‌اند [۴]. در میان روش‌های مختلف، شبکه‌های عصبی مصنوعی، ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم نیز در مطالعات تشخیص خطا استفاده شده‌اند و این روش‌ها می‌توانند الگوی‌های متمایزکننده محل خطا را از داده‌های آموزشی بیاموزند. در این میان، شبکه‌های عصبی به دلیل توانایی در مدل‌سازی روابط غیرخطی و تعمیم الگوهای آموخته‌شده، گزینه مناسبی برای محل‌یابی خطا محسوب می‌شود. عملکرد این روش‌ها به کیفیت ویژگی‌های استخراج شده، انتخاب ویژگی‌های موثر و نحوه ارزیابی و آموزش مدل وابسته می‌باشد.

۳. مدل‌سازی شبکه توزیع و خطای امپدانس بالا

در این پژوهش، شبکه توزیع برق در محیط PSCAD مدل‌سازی شده است. یک منبع ولتاژ AC ایده‌آل با ولتاژ ۶۳ کیلوولت و فرکانس ۵۰ هرتز استفاده شده که با استفاده از ترانسفورماتور کاهنده و نسبت تبدیل ۶۳ به ۲۰ کیلوولت، خطوط انتقال شبکه توزیع را تغذیه می‌کند. در ادامه، چهار خط انتقال با طول‌های ۶، ۸، ۱۰ و ۱۲ کیلومتر مدل‌سازی شده‌اند که ولتاژ ۲۰ کیلوولت را به منتقل می‌کنند. هر خط، به یک ترانسفورماتور با نسبت نامی ۲۰ کیلوولت به ۴۰۰ ولت متصل شده است تا انرژی بارهای مصرفی یکسانی را در انتهای خط تامین کنند. محل قرارگیری خطا در شبکه، بر روی چهار خط انتقال گزینش شده‌اند. چهار دسته از خطاهای شبیه‌سازی شده در مکان‌های زیر قرار گرفته و از سیگنال جریان عبوری آن‌ها نمونه‌برداری شده است: فاصله ۳ کیلومتری از مبدا خط۲۳ (۵۰% خط)، ۱ کیلومتری از ابتدای خط۲۴ (۱۲٫۵%)، ۷ کیلومتری از ابتدای خط۲۵ (۷۰%) و ۱۱ کیلومتری از ابتدای خط۲۶ (۹۱٫۷%). از طرفی، مدل خطوط و بار مصرفی انتهای آن‌ها، یکسان می‌باشند. زمان وقوع رویداد خطا و زاویه فاز منبع به عنوان دو پارامتر مهم در ایجاد تغییرات شرایط اولیه در نظر گرفته شده‌اند تا شرایط متنوع عملکرد سیستم در نمونه‌ها ثبت شود [۶]. مدت زمان اجرای شبیه‌سازی ۰٫۸۵ ثانیه و نرخ نمونه‌برداری ۵ کیلوهرتز می‌باشد. زمان وقوع رویداد شامل: [۰٫۰۵، ۰٫۰۸، ۰٫۱۰، ۰٫۱۲، ۰٫۱۵، ۰٫۱۸، ۰٫۲۰، ۰٫۲۵، ۰٫۳۰، ۰٫۴۰] ثانیه، و مقادیر زاویه فاز منبع شامل: [۰، ۳۰، ۴۵، ۶۰، ۹۰] درجه می‌باشند. در شکل (۲)، ساختار شبکه‌ی مدل‌سازی شده به همراه یک محل از خطای امپدانس امپدانس بالا نشان داده شده است.

[1] Stationary Wavelet Transform (SWT)



شکل ۲. مدار تک‌خطی شبکه توزیع برق مدل‌شده به همراه یک محل گزینش‌شده برای اعمال خطای امپدانس بالا.

برای خطای امپدانس بالا، از مدل ساده شده Emanuel و ساختار دو دیودی، دو مقاومتی و دو منبع ولتاژ DC در دو شاخه موازی استفاده شده است [۱۵]. به منظور ساخت طیف وسیعی از شرایط خطا، پارامترهای ولتاژ و مقاومت بر اساس ترکیبی از مطالعات جمع‌آوری شده‌اند [۷][۱۹][۲۰]. در مدل پیشنهادی، مقاومت خطا در اکثر نمونه‌ها، متغیر با زمان در نظر گرفته شد تا ناپایداری، ماهیت تصادفی قوس و تغییرات شرایط تماس در داده‌ها منعکس شود. مقادیر R_p و R_n، مقاومت شاخه مثبت و منفی مدل خطا، بیانگر شرایط فیزیکی در محل خطا می‌باشند. ولتاژهای آستانه قوس در طول شبیه‌سازی یکسان بوده و تنها بین نمونه‌های مختلف تغییر می‌کند. مقادیر V_p و V_n، بیانگر ولتاژ منبع DC در شاخه مثبت و منفی مدل خطا می‌باشد. دو ساختار عملیاتی برای پارامترهای مدل تعریف شده است. در ساختار اول، محدوده وسیعی از مقاومت خطا در بازه ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ اهم در نظر گرفته شده و تغییرات سریع مقاومت را دربر می‌گیرد که برای مقاومت‌های متغیر با زمان، در بازه زمانی ۱۰، ۱۲٫۵ و ۲۰ میلی‌ثانیه تغییر می‌کنند. بازه پایین مقاومت ۲۰۰ به منظور جلوگیری از ایجاد شرایط خطای با امپدانس پایین اعمال شده است. در ساختار دوم، شرایط پایدارتر قوس با مقاومت های محدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ اهم با تغییرات در بازه زمانی ۱۷٫۵ و ۲۰ میلی‌ثانیه، شبیه‌سازی شده است. مقاومت خطا متغیر با زمان، از رابطه (۶) بدست می‌آید.

$$R = R_{off} + R_{mag} \quad (۶)$$


که در آن R_{off} مقدار پایه مقاومت (اهم)، R_{mag} دامنه تغییرات مقاومت (اهم) و r متغیر تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت در بازه صفر تا یک، هستند. ولتاژهای قوس، آستانه اشتعال و خاموشی قوس را مشخص می‌کنند و تعیین کننده هدایت جریان در مسیر خطا می‌باشند. در تمامی حالات، $V_p > V_n$ در نظر گرفته شد تا عدم تقارن لازم برای بازنمایی رفتار واقعی قوس حفظ شود. در ساختار اول، ولتاژ V_p برابر با ۶ کیلوولت و برای V_n، ۳ کیلوولت تعیین شد که به ترتیب، تقریبا معادل نصف و یک‌چهارم ولتاژ فاز محل خطا در نظر گرفته شده است و برای تمامی نمونه‌ها یکسان می‌باشند. در ساختار دوم، مقادیر به ترتیب حول ۳ و ۲ کیلوولت با تغییرات تصادفی ۱۰% مقدار نامی آن‌ها، انتخاب شده است. رابطه (۷)، برای محاسبه ولتاژ این ساختار استفاده شده است.

$$V = V_{off} \times (0.9 + 0.2r) \quad (۷)$$

که در آن V_{off} مقدار پایه ولتاژ (کیلوولت) و r متغیر تصادفی مستقل با توزیع یکنواخت در بازه صفر تا یک، هستند. در مجموع، ۱۰۰ نمونه برای ساختار اول و ۱۰۰ نمونه برای ساختار دوم خطا، مدل‌سازی شده است که ۲۰۰ نمونه خطای امپدانس بالا را تشکیل می‌دهند. با داشتن چهار کلاس مکانی مختلف، ۲۰۰ نمونه برای هر محل، به طور کلی ۸۰۰ نمونه برای مساله محل‌یابی خطا شبیه‌سازی شد و نمونه‌های سیگنال جریان خطا آن‌ها ذخیره شده است.

۴. فرآیند تبدیل موجک

در ابتدای فرایند، سیگنال‌های جریان در دو بازه قبل و بعد از خطا جداسازی شد تا تحلیل رفتار سیگنال در زمان وقوع رخداد و پس از آن مورد توجه قرار بگیرد. سپس، با حذف مقادیر میانگین سیگنال پیش و پس از خطا، مولفه‌های نویز و DC از سیگنال جریان کاسته شد. در نهایت، تعداد ۲۰۴۸ ضریب از موج جریان پیش‌پردازش شده برای مراحل تبدیل موجک استفاده شده تا استخراج ویژگی و تجزیه سیگنال به باندهای فرکانسی بتواند از تعداد نمونه‌های کافی بهره ببرد. پیاده‌سازی تبدیل موجک ایستا (SWT)، با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python و کتابخانه PyWavelets انجام شد و تابع موجک DB4 انتخاب شده است. سیگنال جریان پیش‌پردازش شده با فرکانس نمونه‌برداری ۵ کیلوهرتز، تا پنج سطح تجزیه شد و سیگنال به شش باند فرکانسی شامل: A_5 باند تقریب نهایی با بازه فرکانسی ۰ تا ۷۸٫۱۲۵ هرتز، و پنج باند جزئیات D_5 (۷۸٫۱۲۵ تا ۱۵۶٫۲۵ هرتز)، D_4 (۱۵۶٫۲۵ تا ۳۱۲٫۵ هرتز)، D_3 (۳۱۲٫۵ تا ۶۲۵ هرتز)، D_2 (۶۲۵ تا ۱۲۵۰ هرتز)، D_1 (۱۲۵۰ تا ۲۵۰۰ هرتز)، تجزیه شد. باند تقریب، به طور کلی مولفه‌های فرکانس پایین سیگنال مانند مولفه اصلی ۵۰ هرتز و تغییرات آهسته آن را در برمی‌گیرد. در مقابل، باندهای جزئیات اطلاعات مربوط به تغییرات سریع‌تر، مولفه‌های هارمونیکی و رخدادهای گذرا در محدوده‌های فرکانسی بالاتر را نمایش می‌دهند. سپس، ضرایب هر باند به صورت مستقل نرمال‌سازی شدند و به بازه [+۱، −۱] نگاشت شده‌اند. بدین جهت، استخراج الگوی رخداد تحت تاثیر دامنه سیگنال قرار نگیرد، که خود ممکن است بوسیله عوامل و شرایط بهره‌برداری شبکه تغییر کند. در نهایت، برای هر باند فرکانسی تعداد ۲۰۴۸ از ضرایب تبدیل موجک نرمال‌شده، وجود دارد که به عنوان ورودی مرحله استخراج ویژگی استفاده می‌شود. نمونه خروجی ضرایب موجک از یک شبیه‌سازی خطا، در شکل (۳) نشان داده شده است.



شکل ۳. ضرایب موجک باندهای فرکانسی تبدیل SWT با تابع موجک DB4 برای جریان خطای امپدانس بالا پس از لحظه وقوع.

۵. مجموعه ویژگی‌ها و شبکه‌های عصبی

پس از تجزیه سیگنال جریان با استفاده از تبدیل موجک، به شش باند فرکانسی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های زمانی، فرکانسی، آماری، طیفی، انرژی و آنتروپی استخراج شد. این ویژگی‌های عددی، اطلاعات مهم سیگنال را در قالبی مناسب برای الگوریتم‌های طبقه‌بندی، فراهم می‌آورند. در این پژوهش، ویژگی‌ها در دو گروه درون‌باندی و میان‌باندی استخراج شده‌اند. ویژگی‌های درون‌باندی به صورت مستقل از هر یک از شش باند موجک بدست آمده‌اند و در سه دسته‌بندی قرار می‌گیرند. ویژگی‌های حوزه زمان شامل: ۱. ضریب بیشینه (Peak Coefficient) ۲. انرژی (Energy) ۳. مقدار موثر (Root Mean Square) ۴. میانگین (Mean) ۵. انحراف معیار (Standard Deviation) ۶. آنتروپی دامنه (Amplitude Entropy) ۷. کشیدگی (Excess Kurtosis) ۸. چولگی (Skewness) ۹. ضریب قله (Crest Factor) ۱۰. انحراف معیار مطلق دامنه (Median Absolute Deviation) ۱۱. میانگین عملگر انرژی تیگر-کایزر (TKEO Mean) ۱۲. واریانس عملگر انرژی تیگر-کایزر (TKEO Variance) ۱۳. نرخ عبور از صفر (Zero Crossing Rate)، می‌باشند و مشخصات آماری در حوزه زمان را بررسی می‌کنند. ویژگی‌های حوزه فرکانس شامل: ۱۴. فرکانس بیشینه طیفی (Spectral Peak Freqeuncy) ۱۵. دامنه بیشینه طیفی (Spectral Peak Magnitude) ۱۶. مرکز ثقل طیفی (Spectral Centroid) ۱۷. پهنای باند طیفی (Spectral Bandwidth) ۱۸. تخت‌بودن طیفی (Spectral Flateness) ۱۹. فرکانس Roll-off در ۹۵درصد انرژی طیفی (Spectral Roll-off 95%) ۲۰. آنتروپی طیفی (Spectral Entropy) ۲۱. شیب طیفی (Spectral Slope)، می‌باشند که اطلاعات ارزشمندی درباره نحوه توزیع انرژی در طیف‌های فرکانسی هر باند را نشان می‌دهند. ویژگی‌های مرتبط با شکل سیگنال شامل: ۲۲. معیار پراکندگی هویر (Hoyer Sparsity) ۲۳. ضریب اشغال جهش (Burst Occupancy) ۲۴. ضریب تغییرات انرژی کوتاه مدت (Short-Time Energy Coefficient of Variation) ۲۵. کشیدگی پوش سیگنال (Envelope Kurtosis) ۲۶. کشیدگی طیف توان (Spectrum Kurtosis)، می‌باشند که مستقل از مقدار دامنه‌ی سیگنال، بر نحوه توزیع مولفه‌ها در ضرایب موجک تمرکز دارند. ویژگی‌های میان‌باندی نیز با هدف توصیف توزیع انرژی و ارتباط طیفی بین باندهای مختلف، توصیف هندسی میان باندها ارتباط آن‌ها با یکدیگر، استخراج شده‌اند که شامل: ۱. آنتروپی شانون انرژی باندها (Band Energy Shannon Entropy) ۲. آنتروپی رنی مرتبه دوم انرژی باندها (Band Energy Renyi-2 Entropy) ۳. ضریب جینی (Gini Coefficient) ۴. نسبت نرم L1 به L2 (L1/L2 Band-Norm Ratio) ۵. جرم انرژی سه باند برتر (Top-3 Energy Mass) ۶. نسبت انرژی باندهای فرکانس بالا به فرکانس پایین (HF/LF Energy Ratio) ۷. مجموع انرژی باندها (Total Energy) ۸. شاخص شکل باندهای فرکانس بالا (HF Shape Index) ۹. همبستگی پوش ضرایب D_1 و D_2 (Envelope Correlation) ۱۰. اختلاف مرکز ثقل طیفی D_1 و D_2 (Centroid Delta) ۱۱. نسبت لگاریتمی تخت‌بودن طیفی D_1 و D_2 (Flatness Log-Ratio) ۱۲. اختلاف شیب طیفی D_1 و D_2 (Slope Delta)، می‌باشند. باندهای D_1 و D_2 در مرز فرکانسی ۶۲۵ هرتز، به عنوان باندهای فرکانس بالا انتخاب شده و باقی باندها به عنوان باندهای فرکانس پایین موجک علامت گذاری شده‌اند. این فرایند با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Python انجام شده و برای هر نمونه شبیه‌سازی شده در مجموع ۱۶۸ ویژگی را تشکیل می‌دهد. در پایگاه داده ساخته شده، ویژگی‌های درون‌باندی با نام باند فرکانسی مربوطه نیز مشخص شده‌اند و برچسب گذاری چهار محل خطا با عنوان class از مقادیر ۰ تا ۳، بیانگر چهار محل خطا، وارد مرحله‌ی آموزش مدل می‌شود. با استفاده از یادگیری ماشین نظارت‌شده، هدف محل‌یابی خطا دنبال می‌شود. شبکه عصبی مصنوعی به عنوان یک روش طبقه‌بندی، روابط غیرخطی میان ویژگی‌های گوناگون استخراج‌شده را یاد می‌گیرد و احتمالی را برای محل‌خطای نمونه‌های مشاهده نشده درنظر می‌گیرد. ساختار شبکه شامل ورودی ویژگی‌ها، لایه‌های پنهان میانی و چهار نورون در لایه‌ی خروجی می‌باشد که هر کدام مربوط به یک کلاس از مکان‌های خطا می‌باشد. سپس عملکرد مدل ارزیابی شده است.

۶. ارزیابی شبکه عصبی محل‌یابی خطا

به منظور ارزیابی ساختار پیشنهادی در محل‌یابی خطای امپدانس بالا، شبکه عصبی طبقه‌بندی با استفاده از ۸۰۰ نمونه، چهار کلاس مکانی و ۱۶۸ ویژگی استخراج‌شده، آموزش دیده است. اعتبارسنجی مدل با روش اعتبارسنجی متقابل پنج‌بخشی طبقه‌بندی‌شده ، انجام گرفت. بدین صورت، نمونه‌های متعلق به یک شبیه‌سازی به طور هم‌زمان در مجموعه


[1] Per-band Features
[2] Cross-band Features
[3] Stratified Group K-Fold
[4]

آموزش و اعتبارسنجی قرار نمی‌گیرند. معیارهای دقت، صحت، بازخوانی، امتیاز F1 و مساحت‌زیرمنحنی (AUC) برای هر بخش محاسبه شد[1] و در جدول (۱) گزارش شده است.

جدول ۱. نتایج عملکرد پنج‌بخشی و مقدار میانگین و انحراف معیار ارزیابی کل داده‌های آموزشی در شبکه عصبی طبقه‌بندی محل‌یابی خطا

معیار ارزیابی	Fold 1	Fold 2	Fold 3	Fold 4	Fold 5	ارزیابی کلی
دقت (Accuracy)	۰٫۷۳۱	۰٫۷۵۰	۰٫۸۷۵	۰٫۷۹۳	۰٫۷۶۵	۰٫۷۸۲±۰٫۰۵
صحت (Precision)	۰٫۷۳۴	۰٫۷۶۳	۰٫۸۷۵	۰٫۸۱۶	۰٫۷۸۰	۰٫۷۹۴±۰٫۰۴
بازخوانی (Recall)	۰٫۷۳۱	۰٫۷۵۰	۰٫۸۷۵	۰٫۷۹۳	۰٫۷۶۲	۰٫۷۸۲±۰٫۰۵
امتیاز F1	۰٫۷۲۶	۰٫۷۵۳	۰٫۸۷۵	۰٫۷۹۶	۰٫۷۶۰	۰٫۷۸۲±۰٫۰۵
مساحت‌زیرمنحنی (AUC)	۰٫۹۱۵	۰٫۹۵۰	۰٫۹۷۸	۰٫۹۵۱	۰٫۹۴۴	۰٫۹۴۷±۰٫۰۲


در جدول (۱) مشاهده می‌شود که میانگین دقت مدل در تشخیص صحیح مکان خطا برابر با ۰٫۷۸۲ بدست آمده است. مقدار AUC برابر با ۰٫۹۴۷ نشان‌دهنده قابلیت مناسب مدل در تفکیک چهار ناحیه می‌باشد. میانگین مقادیر صحت، بازخوانی و F1 نیز به ترتیب برابر با ۰٫۷۴۹، ۰٫۷۸۲ و ۰٫۷۸۲ بوده است. در بین بخش‌های اعتبارسنجی، گروه یا Fold 3 با دقت ۰٫۸۷۵ و AUC برابر با ۰٫۹۸۷ بهترین عملکرد را داشته، در حالی که دقت مربوط به Fold 1 برابر با ۰٫۷۳۱ بوده و ضعیف‌ترین عملکرد را از خود نشان داده است. پراکندگی به نسبت محدود نتایج در پنج بخش نشان می‌دهند که عملکرد مدل به یک بخش خاص از داده‌ها وابستگی شدیدی ندارد و عملکرد آن میان کلاس‌های مختلف متوازن بوده است. روند آموزش و اعتبارسنجی مدل در پنج‌بخش، در شکل (۴) نشان داده شده است. نمودار سمت راست بیانگر صحت آموزش و اعتبارسنجی، نمودار سمت چپ بیانگر خطای آن و محور افقی بیانگر تعداد دوره آموزش می‌باشد. در تمامی بخش‌ها، با افزایش تعداد دوره‌های آموزش، روند کلی کاهش خطا و افزایش دقت مشاهده می‌شود. توقف زودهنگام در دوره آموزش ۵۰، ۸۵، ۸۶، ۶۶ و ۶۴ برای پنج بخش، از کل ۱۵۰، می‌باشد. این رفتار نشان داده که شبکه پس از رسیدن به نقطه مناسب یادگیری، از ادامه روند آموزش غیرضروری جلوگیری کرده است.



شکل ۴. روند دقت و خطای آموزش و اعتبارسنجی شبکه عصبی محل‌یابی در پنج بخش اعتبارسنجی متقابل.

[1] Area Under the Curve

مقایسه خطای آموزش و اعتبارسنجی و نزدیکی نسبی روند این دو در بیشتر بخش‌ها، نشان‌دهنده نبود بیش‌برازش[1] شدید در مدل با وجود پیچیدگی مساله می‌باشد. در Fold سوم، خطای آموزش و اعتبارسنجی در انتهای فرایند آموزش به‌ترتیب حدود ۰٫۳٤ و ۰٫۳۵ بوده‌اند که فاصله بسیار کمی دارند و تعمیم مناسب مدل را نشان می‌دهند. اگرچه در Foldدوم اختلاف بیشتری میان این دو خطا (۰٫۳۱ و ۰٫۵۵) مشاهده می‌شود، این رفتار در سایر بخش‌ها تکرار نشده و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک مشکل عمومی مدل در نظر گرفت. برای بررسی دقیق‌تر عملکرد مدل در تشخیص هر یک از چهار ناحیه، ماتریس درهم‌ریختگی حاصل از تمام ۸۰۰ نمونه، هر ۲۰۰ نمونه یک ناحیه و کلاس طبقه‌بندی، در شکل (۵) گزارش شده است. سطرهای ماتریس نشان‌دهنده کلاس واقعی و ستون‌ها بیانگر کلاس پیش‌بینی شده توسط شبکه هستند.



شکل ۵. ماتریس درهم‌ریختگی چهارکلاس محل‌یابی خطا بر اساس کلاس واقعی و کلاس پیش‌بینی‌شده.

بر اساس این ماتریس، کلاس چهارم (۱۱ کیلومتری خط۲۶) با ۱۷۷ پیش‌بینی صحیح از ۲۰۰ نمونه بهترین عملکرد را داشته است. پس از آن کلاس‌های دوم (۱ کیلومتری خط۲۴)، اول (۳ کیلومتری خط۲۳) و سوم (۷ کیلومتری خط۲۵) به ترتیب ۱۵۶، ۱۵۲ و ۱۴۱ حدس صحیح داشته‌اند. بنابراین، دشواری مدل بیشتر مربوط به تشخیص کلاس سوم بوده است. بررسی الگوی خطا و رفتار محل‌یابی شبکه، نشان می‌دهد که عمده خطاها بین کلاس‌های مجاور رخ داده است. به عنوان مثال، ۳۶ نمونه از کلاس اول به کلاس دوم و ۲۱ نمونه از کلاس دوم به کلاس اول نسبت داده شده‌اند. همچنین، ۲۸ نمونه از کلاس سوم به کلاس دوم و ۲۱ نمونه از کلاس چهارم به کلاس سوم اختصاص یافته‌اند. در مقابل، خطا میان موقعیت‌های دور بسیار محدود بود. به عنوان مثال، تنها ۶ نمونه از کلاس اول به کلاس چهارم و یک نمونه از کلاس چهارم به کلاس اول نسبت داده شده است. این الگو نشان داده که شبکه عصبی در صورت عدم تشخیص دقیق محل خطا، به طور معمول آن را به ناحیه‌ای نزدیک به موقعیت واقعی نسبت می‌دهد. از منظر دیگر، این الگوی خطا از نظر فیزیکی نیز قابل توجیه است. چهار کلاس، نواحی متوالی در طول شبکه را نشان می‌دهند و با نزدیک شدن محل وقوع خطا به مرز دو ناحیه، مشخصه‌های سیگنال جریان نیز شباهت بیشتری به یکدیگر پیدا می‌کنند. همچنین، با ساده بودن مدل شبکه توزیع و مدل خط انتقال و با داشتن بارهای یکسان در انتهای خطوط، گویا تمامی نواحی بر روی یک خط بوده و تنها با فواصل مختلف از یکدیگر قابل تشخیص هستند. در نتیجه، احتمال جابه‌جایی پیش‌بینی میان دو کلاس مجاور افزایش می‌یابد. در مقابل، تفاوت بیشتر ویژگی‌های سیگنال در موقعیت‌های دور موجب شده است که خطاهای مربوط به این نواحی بسیار محدود باشند. برای ارزیابی بیشتر عملکرد هر کلاس، مقادیر صحت و بازخوانی نیز بررسی شده‌اند. مقادیر صحت برای کلاس‌های اول تا چهارم به ترتیب ۰٫۸۳، ۰٫۷۱، ۰٫۷۷ و ۰٫۸۴ و مقادیر بازخوانی به ترتیب برابر با ۰٫۷۶، ۰٫۷۸، ۰٫۷۰ و ۰٫۸۹ به دست آمده است. کلاس چهارم بهترین عملکرد را از خود نشان داد. کلاس سوم با بازخوانی پایین، بیشترین دشواری را در شناسایی صحیح داشته است. کلاس دوم با صحت پایین نشان می‌دهد که بخشی از پیش‌بینی نمونه‌های سایر نواحی، به ویژه کلاس‌های مجاور، به اشتباه در این کلاس قرار گرفته‌اند. نتایج نشان داد که شبکه عصبی توانست ارتباط قابل قبولی میان ویژگی‌های استخراج‌شده از سیگنال جریان و موقعیت مکانی خطای امپدانس بالا برقرار کند. مقدار AUC برابر با ۰٫۹٤۷ نیز نشان‌دهنده توانایی قابل قبول

[1] Overfitting

شبکه در تشخیص موقعیت خطا می‌باشد. اگرچه دقت کلی ۰٫۷۸۲ نشان می‌دهد که تعیین دقیق چهار موقعیت همچنان با محدودیت‌هایی همراه است، الگوی خطا در ماتریس درهم‌ریختگی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌های نادرست به طور عمده به ناحیه‌ای نزدیک به محل واقعی خطا منتقل شده‌اند. بنابراین، روش پیشنهادی، توانایی محل‌یابی تقریبی خطا در شبکه توزیع را فراهم می‌کند.

۷. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، روشی مبتنی بر تبدیل موجک و شبکه‌های عصبی برای شناسایی و محل‌یابی خطاهای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع ارائه و ارزیابی شد. در مرحله نخست، با تجزیه سیگنال‌های جریان به باندهای مختلف موجک، از ضرایب موجک مجموعه‌ای از ویژگی‌های حوزه زمان، فرکانس و شکل سیگنال استخراج شد که به عنوان ورودی مدل یادگیری ماشین مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده از ویژگی‌های متنوع امکان نمایش جنبه‌های مختلف رفتار غیرعادی جریان ناشی از قوس الکتریکی را فراهم کرد. در مرحله محل‌یابی خطا بوسیله مدل طبقه‌بندی، یک شبکه عصبی چهارکلاس برای تعیین ناحیه وقوع خطای امپدانس بالا آموزش داده شد. نتایج اعتبارسنجی پنج‌بخشی نشان داد که این شبکه به دقت متوسط ۰٫۷۸۲ و AUC برابر با ۰٫۹۴۷ دست یافته است. بررسی ماتریس درهم‌ریختگی نیز نشان داد که بیشتر خطاهای مدل میان نواحی مجاور رخ داده و خطا میان موقعیت‌های دور از یکدیگر بسیار محدود بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که مدل علاوه بر یادگیری الگوی کلی محل خطا، ساختار مکانی شبکه را نیز تا حد مناسبی از ویژگی‌های استخراج‌شده دریافت کرده است. در مجموع، نتایج حاصل نشان می‌دهد که ترکیب تبدیل موجک، استخراج ویژگی و شبکه‌های عصبی می‌تواند چارچوب مناسبی برای تشخیص و محل‌یابی خطاهای امپدانس بالا در شبکه‌های توزیع فراهم کند. با این حال، شباهت ویژگی‌های سیگنال در موقعیت‌های مکانی مجاور، به‌ویژه در مرز نواحی، همچنان یکی از عوامل اصلی محدودکننده دقت محل‌یابی است. ازاین‌رو، بهبود تفکیک مکانی، استفاده از اطلاعات گسترده‌تر شبکه، بهبود شبکه توزیع و بررسی روش‌های پیشرفته‌تر یادگیری می‌تواند در ادامه، دقت محل‌یابی خطا را افزایش دهد.

۸. پیشنهادات

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده و محدودیت‌های موجود، پیشنهادهای زیر برای ادامه پژوهش ارائه می‌شود: استفاده از داده‌های واقعی به منظور ارزیابی روش پیشنهادی با داده‌های ثبت‌شده از شبکه‌های توزیع و توسعه مدل خطای امپدانس بالا که با شرایط واقعی‌تر بتوان قابلیت تعمیم روش پیشنهادی را بررسی کرد. از طرفی، آزمایش روش پیشنهادی بر روی شبکه‌های استاندارد و ساختارهای مختلف شبکه توزیع، با تغییر طول و مشخصات خطوط انتقال، مشخصات بار و حضور منابع تولید پراکنده، به‌منظور افزایش قابلیت تعمیم مدل اهمیت ویژه‌ای دارد. در ادامه لازم است که استفاده از روش‌های پیشرفته یادگیری عمیق نیز بررسی شود. مدل‌هایی مانند شبکه‌های کانولوشنی بر روی ضرایب موجک یا سیگنال خام ممکن است در محل‌یابی خطا اثرگذار باشد. بهبود دقت محل‌یابی از طریق افزایش تعداد نواحی مکانی یا تبدیل مساله به تخمین مستقیم فاصله خطا از ابتدای خط، همراه با طراحی ویژگی‌های اختصاصی برای محل‌یابی، می‌تواند دقت مکانی روش را افزایش دهد. در این زمینه، توسعه و شناسایی معیارهای مناسب برای ارزیابی خطای مکانی نیز پیشنهاد می‌شود. در صورت تایید عملکرد روش با داده‌های واقعی، امکان پیاده‌سازی برخط آن با بررسی زمان اجرای تبدیل موجک، استخراج ویژگی و تصمیم‌گیری شبکه عصبی می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

منابع

[1] X. Wang, X. Wei, J. Gao, G. Song, M. Kheshti, and L. Guo, “High-Impedance Fault Detection Method Based on Stochastic Resonance For a Distribution Network With Strong Background Noise,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 37, no. 2, pp. 1004–1016, Apr. 2022, doi: 10.1109/TPWRD.2021.3075472

[2] A. Ghaderi, H. L. Ginn, and H. A. Mohammadpour, “High impedance fault detection: A review,” Feb. 01, 2017, Elsevier Ltd. doi: 10.1016/j.epsr.2016.10.021.

[3] A. Hamel, A. Gaudreau, and M. Cote, “Intermittent Arcing Fault on Underground LowVoltage Cables,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, no. 4, pp. 1862–1868, Oct. 2004, doi: 10.1109/TPWRD.2003.822979

[4] B. Hao, “AI in arcing-HIF detection: A brief review,” Aug. 01, 2020, Institution of Engineering and Technology. doi: 10.1049/iet-stg.2019.0091

[5] V. Veerasamy et al., “A novel discrete wavelet transform-based graphical language classifier for identification of high-impedance fault in distribution power system,” International Transactions on Electrical Energy Systems, vol. 30, no. 6, Jun. 2020, doi: 10.1002/2050- 7038.12378

[6] S. Lavanya, S. Prabakaran, and N. A. kumar, “Analysis of High Impedance Fault using Discrete Wavelet Transform Technique,” International Journal of Engineering Trends and Technology, vol. 70, no. 8, pp. 238–246, Aug. 2022, doi: 10.14445/22315381/IJETTV70I8P225

[7] B. K. Sangeeth and V. Vinod, “High Impedance Fault Detection Using Multi-Domain Feature with Artificial Neural Network,” Electric Power Components and Systems, vol. 51, no. 4, pp. 366–379, 2023, doi: 10.1080/15325008.2023.2172091.

[8] M. S. Attar and M. R. Miveh, “High-Impedance Fault Detection in Distribution Networks Based on Support Vector Machine and Wavelet Transform Approach (Case Study: Markazi Province of Iran),” Energy Sci. Eng., vol. 13, no. 3, pp. 1171–1183, Mar. 2025, doi: 10.1002/ese3.2056

[9] K. Sekar, N. K. Mohanty, and A. K. Sahoo, “High impedance fault detection using wavelet transform,” in 2018 Technologies for Smart-City Energy Security and Power (ICSESP), IEEE, Mar. 2018, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICSESP.2018.8376740.

[10] A.-R. Sedighi, M.-R. Haghifam, O. P. Malik, and M.-H. Ghassemian, “High Impedance Fault Detection Based on Wavelet Transform and Statistical Pattern Recognition,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 20, no. 4, pp. 2414–2421, Oct. 2005, doi: 10.1109/TPWRD.2005.852367

[11] N. Zamanan and J. K. Sykulski, “Modelling arcing high impedances faults in relation to the physical processes in the electric arc,” WSEAS Transactions on Power Systems, vol. 1, no. 8, pp. 28–33, Aug. 2006

[12] J. C. Huaquisaca Paye et al., “High Impedance Fault Models for Overhead Distribution Networks: A Review and Comparison with MV Lab Experiments,” Mar. 01, 2024, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). doi: 10.3390/en17051125.

[13] G. Parise, U. Grasselli, and V. Di Luozzo, “Arcing fault in sub-distribution branch-circuits,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 8, no. 2, pp. 580–583, Apr. 1993, doi: 10.1109/61.216863.

[14] A. Ghaderi, H. A. Mohammadpour, H. Ginn, and Yong-June Shin, “High impedance fault detection in distribution network using time-frequency based algorithm,” in 2015 IEEE Power & Energy Society General Meeting, IEEE, Jul. 2015, pp. 1–1. doi: 10.1109/PESGM.2015.7286130.

[15] A. E. Emanuel, D. Cyganski, J. A. Orr, S. Shiller, and E. M. Gulachenski, “High impedance fault arcing on sandy soil in 15 kV distribution feeders: contributions to the evaluation of the low frequency spectrum,” IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 5, no. 2, pp. 676–686, Apr. 1990, doi: 10.1109/61.53070

[16] I. Daubechies, Ten Lectures on Wavelets. Society for Industrial and Applied Mathematics, 1992. doi: 10.1137/1.9781611970104.

[17] W. Wikinson, S. Member, I. Cox, and S. Member, “Discrete Wavelet Analysis of Power System Transients,” 1996.

[18] Gilbert Strang and Truong Nguyen, Wavelets and Filter Banks, 2nd ed. Wellesley-Cambridge Press, 1996.

[19] S. Zhang, X. Xiao, and Z. He, “Detection of high-impedance fault in distribution network based on time–frequency entropy of wavelet transform,” IEEJ Transactions on Electrical and Electronic Engineering, vol. 15, no. 6, pp. 844–853, Jun. 2020, doi: 10.1002/tee.23126

[20] T. Biswal and S. K. Parida, “High impedance fault detection in Microgrid system using Discrete wavelet transform and Support vector machine,” in 2022 Second International Conference on Power, Control and Computing Technologies (ICPC2T), IEEE, Mar. 2022, pp. 1–6. doi: 10.1109/ICPC2T53885.2022.9777069.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی اثر متقابل فیلتر EMI و پایداری دینامیکی در مبدل‌های DC-DC توان بالا با رویکرد میرا کردن شاخه خازنی

فاطمه کریمی (نویسنده مسئول)[۱]، امیر رضاقلی[۲]، علی خرم دل[۳]، هومن فطانت[۴]

[۱] موسسه آموزش عالی زند، شیراز fkarimi1876@gmail.com

[۲] موسسه آموزش عالی زند، شیراز amir.rezagholi@shirazu.ac.ir

[۳] موسسه آموزش عالی زند، شیراز khorramdel.tpph@gmail.com

[۴] موسسه آموزش عالی زند، شیراز h.fetanatfard@zand.ac.ir

چکیده

تداخل الکترومغناطیسی (EMI)[۱] یکی از چالش‌های اساسی در طراحی و ساخت مبدل‌های توان بالا، به‌ویژه در صنایع حساس نظیر هوافضا و مخابرات است. اگرچه افزایش فرکانس کلیدزنی منجر به کاهش ابعاد و اعوجاج هارمونیکی (THD)[۲] می‌گردد، اما همزمان پدیده تولید نویزهای فرکانس بالا و کاهش سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)[۳] را تشدید می‌کند. چالش اصلی در این حوزه، ایجاد تعادل میان کاهش نویز، حفظ چگالی توان و تضمین پایداری دینامیکی است؛ چرا که فیلترهای سنتی علاوه بر افزایش حجم و وزن، می‌توانند به دلیل پدیده رزونانس در نزدیکی فرکانس‌های کلیدزنی، منجر به ناپایداری در حلقه کنترل مبدل شوند. در این مقاله، اثر متقابل فیلتر EMI و پایداری دینامیکی در مبدل‌های DC-DC توان بالا مورد بررسی قرار گرفته و رویکرد میرا کردن شاخه خازنی برای رفع مشکل رزونانس و حفظ پایداری سیستم پیشنهاد شده است. همچنین، جهت کاهش نویز بدون کاهش چگالی توان و افزایش ابعاد فیزیکی، از ترکیب ساختار فیلتر LC-LC-L و تکنیک مدولاسیون تصادفی (RPWM)[۴] استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان می‌دهد که این رویکرد ترکیبی، ضمن کاهش مطلوب نویزهای EMI، پایداری دینامیکی مبدل را تضمین کرده و مانع از افزایش حجم و وزن فیلتر می‌گردد.

واژه‌هاي كليدي

تداخل الکترومغناطیسی (EMI)، پایداری دینامیکی، مدولاسیون تصادفی (RPWM)، اعوجاج هارمونیکی کل (THD)، سازگاری الکترومغناطیسی(EMC).

۱. مقدمه

در توسعه سیستم‌های الکترونیک قدرت مدرن، به‌ویژه در کاربردهای استراتژیک مانند صنایع هوافضا و مخابرات، دستیابی به چگالی توان بالا و ابعاد فیزیکی کوچک، اولویت اصلی طراحان است. برای تحقق این هدف، افزایش فرکانس کلیدزنی به عنوان راهکاری رایج جهت کاهش ابعاد قطعات مغناطیسی و بهبود کیفیت توان اتخاذ شده است. با این حال، این روند منجر به بروز یک چالش مهندسی پیچیده شده است. افزایش فرکانس کلیدزنی، شدت نویزهای الکترومغناطیسی در طیف‌های فرکانس بالا را به شدت تشدید می‌کند. از سوی دیگر، استفاده از فیلترهای سنتی برای مهار این نویزها، نه تنها باعث افزایش وزن و حجم دستگاه می‌گردد، بلکه به دلیل اضافه شدن امپدانس‌های جدید به خروجی، پدیده‌ی رزونانس در نزدیکی فرکانس کلیدزنی را ایجاد می‌کند. این پدیده می‌تواند منجر به ناپایداری در حلقه کنترل مبدل و در نهایت شکست عملکردی سیستم شود. بنابراین، مسئله اصلی این تحقیق، یافتن نقطه بهینه میان سه پارامتر متضاد «کاهش نویز تداخل الکترومغناطیسی»، «حفظ پایداری دینامیکی سیستم» و «بیشینه‌سازی چگالی توان» است. (Trzynadlowski et al., 1994).

تحقیقات گسترده‌ای در زمینه کاهش نویزهای EMI و بهبود پایداری مبدل‌های DC-DC انجام شده است. رویکردهای کلاسیک عمدتاً بر طراحی فیلترهای مرتبه پایین (LC) یا استفاده از روش‌های میرایی فعال تمرکز داشته‌اند (Michael Hartmann et al., 2011). در مطالعات پیشین، تلاش‌هایی برای افزایش فرکانس کلیدزنی با هدف کوچک‌سازی ابعاد انجام شده، اما اغلب این تحقیقات یا از پایداری دینامیکی سیستم چشم‌پوشی کرده‌اند و یا با افزایش شدید حجم فیلترهای خروجی، هدف چگالی توان را از دست داده‌اند. اگرچه روش‌های مدولاسیون برای توزیع طیف فرکانسی نویز مورد توجه قرار گرفته‌اند، اما ترکیب همزمان «ساختارهای فیلتر چندمرحله‌ای»، «تکنیک‌های میرا کردن شاخه خازنی» و «مدولاسیون تصادفی» به عنوان یک راهکار یکپارچه برای حل همزمان چالش‌های نویز، حجم و پایداری، در ادبیات پژوهشی موجود کمتر مورد بررسی قرار گرفته است (Kaboli et al., 2009). این مقاله با شناسایی این خلاء تحقیقاتی، به دنبال ارائه راهکاری جامع برای مدیریت این تضادهای طراحی است.

این مقاله یک رویکرد ترکیبی و چندوجهی را برای مقابله با چالش‌های EMI و پایداری در مبدل‌های توان بالا پیشنهاد می‌دهد. راهکار پیشنهادی بر سه محور اصلی استوار است:

۱.بهبود پایداری: با استفاده از تکنیک میرا کردن شاخه خازنی، پدیده‌ی رزونانس ناشی از فیلتر حذف شده و پایداری حلقه کنترل در تمامی نقاط کاری تضمین می‌گردد (Kaboli et al., 2007).

۲ .کاهش نویز با ساختار فیلتر نوین: به جای استفاده از فیلترهای حجیم سنتی، از ترکیب ساختار فیلتر چندمرحله‌ای LC-LC-L استفاده شده است که با بهره‌گیری از ترتیب خاص قطعات، قادر است نویزهای پهناخت را در بازه‌های فرکانسی وسیع‌تر مهار کند بدون آنکه نیاز به افزایش بیش از حد ابعاد قطعات باشد (Jonas et al., 2013).

۳ .تکنیک مدولاسیون تصادفی: در کنار فیلتر سخت‌افزاری، از تکنیک مدولاسیون پهنای پالس تصادفی جهت پخش کردن انرژی نویز در طیف فرکانسی استفاده شده است تا از ایجاد پیک‌های فرکانسی شدید ناشی از کلیدزنی جلوگیری شود (Habetler & Divan, 2013).


این ترکیب هوشمندانه، اجازه می‌دهد تا بدون افزایش حجم و وزن فیزیکی، نویز EMI به میزان مطلوب کاهش یافته و پایداری دینامیکی سیستم نیز حفظ گردد. ساختار این مقاله به شرح زیر سازمان‌دهی شده است: (Dong Jiang et al., 2011)

مقدمه: به بررسی اهمیت مبدل‌های توان بالا و چالش‌های موجود در زمینه EMI و پایداری می‌پردازد. مدل‌سازی و تحلیل: در این بخش، مدل ریاضی مبدل DC-DC به همراه اثرات فیلتر LC-LC-L و تحلیل پدیده رزونانس ارائه می‌گردد. روش پیشنهادی: جزئیات طراحی فیلتر، روش میرا کردن شاخه خازنی و الگوریتم مدولاسیون تصادفی تشریح می‌شود. شبیه‌سازی و نتایج: نتایج حاصل از محیط شبیه‌سازی برای بررسی میزان کاهش نویز، بررسی پاسخ گذرا (برای تایید پایداری) و مقایسه چگالی توان ارائه می‌گردد. (Wang et al., 2007) , (Nussbaumer et al., 2006).

۲. متن مقاله


در طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ، همیشه نیاز به یک فیلتر برای کاهش هارمونیک ها و نویزهای سوئیچینگ احساس شده است. با استفاده از فیلترهای EMI علاوه بر رعایت استاندارد های موجود برای کاهش تداخلات الکترومغناطیسی، می توان مبدل و بار آن را از حالت های گذرای ولتاژ ورودی محافظت کرد.

شکل۱ (Erickson., & Maksimovic., 2001) یک مبدل Buck به همراه جریان پالسی آن $i_g(t)$ که از منبع ورودی $V_g(t)$ دریافت می کند نشان می دهد.




شکل ۱. شکل موج جریان دریافتی از منبع ورودی و مبدل DC-DC Buck بدون فیلتر EMI

نویزهای جریانی فرکانس بالا با دامنه بزرگ می توانند در عملکرد تجهیزات دیگر از قبیل تلویزیون و رادیو و ... اختلال ایجاد کنند. برای رعایت کردن استاندارد های مربوط به EMC، محدود کردن این نویزها با استفاده از یک فیلتر EMI در ورودی مبدل انجام می شود. شکل ۲ (Erickson., & Maksimovic., 2001) مبدل Buck فوق را به همراه فیلتر EMI از نوع LC در ورودی نشان می دهد. همانطور که نشان داده شده است، شکل موج جریان ورودی فیلتر در حالت پیوسته است و این امر یک مزیت دیگر به همراه خواهد داشت و آن ثابت شدن امپدانس ورودی مبدل با اضافه کردن فیلتر است. ثابت بودن امپدانس ورودی مبدل Buck باعث می شود که اتصال آن به یک مبدل سه فاز AC-DC راحت تر صورت گیرد.



شکل ۲. شکل موج جریان دریافتی از منبع ورودی و مبدل DC-DC Buck با فیلتر EMI

در فرکانس های سوئیچینگ بالای ۱۰ MHz یک فیلتر به دلیل مولفه های پارازیتی بوجود آمده عملکرد مناسبی به عنوان یک فیلتر LC نخواهد داشت. اما این مسئله در فرکانس های سوئیچینگ زیر ۱۰ MHz اثر گذار نیست. مقاله های (Kaboli et al., 2009) و (Kaboli et al., 2007) از روش RPWM برای کاهش EMI بدون تغییر دادن فیلتر استفاده کرده اند. در مقاله (Habetler & Divan, 2013) از استاندارد D6-16050-5 (شکل۳) (Erickson., & Maksimovic., 2001) برای برآورده کردن میزان EMI مناسب در مبدل استفاده شده است. نتایج شبیه سازی و آزمایشگاهی این مقاله نشان می دهد که بدون کاهش در کیفیت توان، EMI را می توان به میزان قابل قبولی با تکنیک RPWM کاهش داد.



شکل۳. نمونه استاندارد EMI D6-16050-5 برای نشان دادن میزان مجاز EMI

دراین مقاله سعی شده است که یک طرح بهینه انتخاب شود، که نه با افزایش حجم فیلتر تلفات فیلتر بسیارکم شود و نه با کاهش حجم فیلتر تلفات آن زیاد شود. در واقع هدف بهینه سازی برای کاهش حجم فیلتر برای افزایش چگالی توان است؛ اما نه آنقدر که کاهش حجم فیلتر، منجر به افزایش تلفات فیلتر شود و بازدهی را پایین آورد. در این مقاله با مدل سازی قسمت های مختلف فیلتر و مشخص شدن حجم و تلفات آن بر اساس پارامتر های اندازه گیری، یک تابع هدف متشکل از حجم و تلفات کل فیلتر ارائه می دهد که باید مینیمم شود. در طراحی فیلتر ها باید این موضوع مورد نظر قرار گیرد که افزایش در فرکانس سوئیچینگ باعث کاهش در تلفات فیلتر و کاهش در حجم فیلتر می شود.

در حالت کلی می توان رابطه بین فرکانس سوئیچینگ، حجم مبدل، حجم فیلتر، بازدهی کل و چگالی توان را بصورت زیر بیان کرد.

$$\mathrm{Vol_{con}} \nearrow \Rightarrow \begin{cases} \rho \searrow \\ \mathrm{Loss_{con}} \searrow \\ \eta \nearrow \end{cases} \quad ; \quad (\mathrm{f_s} \nearrow \Rightarrow \begin{cases} \mathrm{Loss_{filter}} \searrow \\ \mathrm{Loss_{con}} \nearrow \\ \mathrm{Vol_{filter}} \searrow \\ \mathrm{THD} \searrow \end{cases} \quad (۲-۱$$

$\mathrm{Vol_{con}}$ حجم مبدل، $\mathrm{Vol_{filter}}$ حجم فیلتر، $\mathrm{Loss_{filter}}$ تلفات فیلتر، $\mathrm{Loss_{con}}$ تلفات مبدل، THD اعوجاج هارمونیکی، ρ چگالی توان و η بازده مبدل می باشند.

از روابط بالا نتیجه می شود که بهتر است فرکانس سوئیچینگ را افزایش دهیم. این افزایش تنها روی تلفات مبدل تاثیر منفی می گذارد که می توان با موازی‌سازی ماژولها تا اندازه قابل قبولی در افزایش حجم مبدل، تلفات آن را کم و بازدهی و قابلیت اطمینان را بالا برد.

۳. طراحی فیلتر تداخل الکترومغناطیسی

تداخل الکترومغناطیسی (EMI) یکی از چالش‌های بنیادین در طراحی سیستم‌های الکترونیک قدرت، به‌ویژه در مبدل‌های سوئیچینگ با چگالی توان بالا است. نویزهای تولید شده در این سیستم‌ها عمدتاً به دو دسته هدایتی و تابشی تقسیم می‌شوند؛ که دسته اول از طریق اتصالات الکتریکی و مسیرهای مشترک انتقال یافته و دسته دوم (که با عنوان تداخل فرکانس رادیویی یا RFI نیز شناخته می‌شود) از طریق میدان‌های الکترومغناطیسی در فضای محیطی منتشر می‌گردد. در مبدل‌های سوئیچینگ، عملیات قطع و وصل سریع نیمه‌هادی‌های قدرت (مانند MOSFET و IGBT) در فرکانس‌های بالا، منبع اصلی تولید نویزهای هدایتی در گستره‌های فرکانسی مشخص است. رعایت استانداردهای سازگاری الکترومغناطیسی (EMC)، نظیر استانداردهای EN55022 و EN55011 در حوزه صنعتی و تجهیزات IT، برای تضمین قابلیت اطمینان سیستم‌های حساس نظیر تجهیزات مخابراتی و هوافضا الزامی است. با توجه به اینکه گستره فرکانسی نویزهای هدایتی معمولاً بین ۱۵۰ KHz تا ۳۰ MHz تعریف می‌شود، طراحی فیلترهای EMI با دقت بالا برای حذف این طیف ضروری است. در این راستا، استفاده از فیلترهای ترکیبی L-C که با بهره‌گیری از خاصیت اندوکتانس سلف‌ها برای مسدودسازی مسیر نویز و خاصیت خازنی برای عبور دادن نویزهای فرکانس بالا به زمین، رایج‌ترین رویکرد است. با این حال، در طراحی مبدل‌های توان بالا، چالش اصلی حفظ کارایی فیلتر بدون ایجاد ناپایداری در حلقه کنترل یا کاهش چگالی توان سیستم است (. All about EMI filters, http://www.us.tdk-lambda.com/lp).

L و C مربوط به یک فیلتر چگونه انتخاب می شوند؟ فرض کنید یک فیلتر LC داریم.

$$V_{source} \rightarrow L_f \rightarrow C_f \rightarrow Buck \quad (۳-۱)$$

فرکانس تشدید:

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}} \quad (۳-۲)$$

اما نکته مهم این که نمی‌توان L_f و C_f را فقط از روی فرکانس سوئیچینگ انتخاب کرد، باید حداقل سه محدودیت همزمان رعایت شوند. **الف) تضعیف EMI مورد نیاز**

فیلتر باید در فرکانس نویز موردنظر attenuation کافی ایجاد کند. برای یک LC ایده‌آل، بعد از فرکانس تشدید، شیب تضعیف ایده‌آل تقریباً:

$$-40\ dB/dec$$

است، پس اگر f_r را پایین‌تر ببریم، در فرکانس سوئیچینگ تضعیف بیشتری خواهیم داشت.

ب) پایداری دینامیکی

اگر f_r خیلی پایین انتخاب شود، فیلتر در محدوده‌ای قرار می‌گیرد که مبدل هنوز از نظر دینامیکی فعال است. در این حالت تشدید LC می‌تواند با امپدانس ورودی Buck برهم‌کنش کند.

(۳-۳)


$$| Z_{out,filter}(j\omega) | < | Z_{in,Buck}(j\omega) |$$

ج) جریان و انرژی ذخیره شده

افزایش L_f به معنی: حجم بیشتر، افت ولتاژ بیشتر، تلفات بیشتر، انرژی ذخیره شده بیشتر است و افزایش C_f نیز باعث: جریان هجومی بیشتر ، افزایش جریان شارژ اولیه، امکان ایجاد تشدید می‌شود. بنابراین بزرگ‌تر کردن L و C الزاماً بهتر نیست

۴. نویزهای نوع Common و Differential

نویزهای هدایتی به دو دسته اصلی مد مشترک (Common-mode) و مد تفاضلی (Differential-mode) تقسیم می‌شوند. نویزهای CM از نوع نامتقارن بوده و در هر دو سمت یک فاز از شبکه AC (بین فاز و نول) با جهت یکسان جریان می‌یابند؛ به گونه‌ای که این جریان‌ها از طریق اتصال زمین سیستم عبور می‌کنند. برای میرایی این نویزها، از سلف‌های سری در مسیر هر خط و خازن‌های موازی که بین خطوط و زمین قرار می‌گیرند، استفاده می‌شود. در مقابل، نویزهای DM از نوع متقارن هستند که جریان آن‌ها تنها در مسیر خطوط سیستم (از فاز به نول یا بین فازهای سیستم سه فاز) جاری است. جهت حذف این نویزها، از خازن‌های بای‌پس استفاده می‌شود که با ایجاد یک مسیر اتصال کوتاه در فرکانس‌های بالا، نویز را از مسیر اصلی منحرف می‌کنند. در مواردی که شدت نویزهای DM بسیار بالا باشد، افزودن سلف‌های سری به ساختار فیلتر توصیه می‌گردد. شکل ۴ (Erickson., & Maksimovic., 2001) مدل یک فیلتر تک‌فاز را به همراه عناصر غیرفعال و مسیر جریان نویزها نشان می‌دهد.



شکل ۴. مدار یک فیلتر تک فاز EMI


مطابق با شکل ۴، ساختار فیلتر پیشنهادی جهت تضعیف نویزهای مد مشترک (CM)، از سلف‌های توروئیدی با سیم‌پیچی دوگانه (L_{CM1} L_{CM2}) بهره می‌برد. این سلف‌ها بر روی یک هسته مشترک طراحی شده‌اند تا امپدانس بسیار بالایی در برابر جریان‌های CM در هر خط ایجاد کنند. به‌طور همزمان، خازن‌هایC_{Y1} وC_{Y2} وظیفه ایجاد مسیر با امپدانس پایین برای نویزهای CM به سمت زمین را بر عهده دارند تا از نفوذ آن‌ها به تجهیزات حساس و شبکه جلوگیری شود. در مقابل، نویزهای مد تفاضلی (DM) از طریق خازن‌هایC_{X1} وC_{X2} در هر خط کاهش می‌یابند. همچنین، جهت تضمین ایمنی و تخلیه بار خازن‌ها در شرایط عدم جریان، مقاومت‌های موازی جهت دشارژ کردن آن‌ها در نظر گرفته شده‌اند.

طبق رویکرد ارائه شده در مقاله (Trzynadlowski et al,.1994)، تجزیه نویزهای EMI به دو مؤلفه تفاضلی (DM) و مشترک (CM) جهت طراحی دقیق‌تر فیلتر ضروری است. از آنجا که جریان‌های DM از طریق فازهای سیستم عبور کرده و جریان‌های CM با جهت یکسان از فازها به سمت زمین حرکت می‌کنند، طراحی مسیرهای امپدانسی باید به گونه‌ای باشد که هر دو نوع جریان در گستره فرکانسی هدف، مسدود گردند. در حالی که طراحی فیلترهای DM بر پایه مدل‌های کلاسیک LC و با پیش‌بینی‌پذیری بالا امکان‌پذیر است (Nussbaumer et al,. 2006)، طراحی فیلترهای CM با چالش‌های جدی روبروست. نویزهای CM عمدتاً در فرکانس‌های بالا ناشی از عناصر پارازیتی، نظیر ظرفیت‌های خازنی میان نیمه‌هادی‌ها و هیت‌سینک، یا کوپلینگ مغناطیسی سلف‌ها هستند که تشخیص و مدل‌سازی دقیق آن‌ها را دشوار می‌سازد. با این حال، پژوهش‌های پیشین (Yang et al,. 2004) , (Wang et al,. 2007). از طریق تخمین المان‌های پارازیتی، گام‌های موثری در مدل‌سازی و طراحی فیلترهای CM برداشته‌اند.


در همین راستا، استراتژی ارائه شده در (Habetler & Divan , 2013) برای طراحی فیلتر CM در یک یکسوکننده سه فاز ۱۰ Kw با فرکانس کلیدزنی ۱MHz، نشان می‌دهد که با رعایت استانداردهای مربوطه، می‌توان ولتاژ خروجی را از نویزهای فرکانس بالای CM عاری ساخت (شکل ۵) (Erickson., & Maksimovic., 2001). با استناد به این مبانی، برای مدیریت EMI در مبدل‌های توان بالا (مانند سیستم‌های ۳۰۰Kw)، دو راهبرد کلی قابل بررسی است:

۱. بهینه‌سازی چندهدفه: طراحی بر پایه کمینه‌سازی تابع هدف شامل تلفات و حجم فیلتر با رعایت چگالی توان؛ که علی‌رغم دقت بالا، دارای پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد است.


۲. طراحی تفکیک‌شده: طراحی مجزای فیلترهای DM و CM برای فرکانس‌های بالا؛ که به دلیل سادگی محاسباتی و کارایی عملیاتی، راهکاری بسیار کارآمدتر و منطقی‌تر برای سیستم‌های قدرت بالا محسوب می‌شود.




(الف)



(ب)



(ج)



(د)

شکل ۵. اثر فیلترهای DM و CM بر نویزهای فرکانس بالا (الف) و (ب) قبل از طراحی فیلتر DM و CM (ج) و (د) بعد از طراحی فیلتر DM و CM

۵. ضریب تصحیح فیلتر EMI

مطابق شکل ۶ (Erickson., & Maksimovic., 2001) با اضافه شدن فیلتر EMI در ورودی مبدل، تابع تبدیل جدید سیستم بصورت زیر خواهد شد.

$$G_{vd}(s) = \left(G_{vd}(s)|_{Z_O(s)=0}\right) \times \text{correction factor} \quad (۵-۱)$$

$$\text{correction factor} = \frac{\left(1+\frac{Z_O(s)}{Z_N(s)}\right)}{\left(1+\frac{Z_O(s)}{Z_D(s)}\right)} \quad (۵-۲)$$


$G_{vd}(s)$ این همان تابع تبدیل اصلی است که هدف ماست. این نماد نشان‌دهنده تابع تبدیل پهنای پالس به ولتاژ خروجی است. یعنی اگر تغییر کوچکی در پهنای پالس ایجاد شود، ولتاژ خروجی چقدر تغییر می کند. در اینجا فرض شده است که امپدانس خروجی $Z_O(s)$ برابر با صفر است (یعنی خروجی مدار با یک سیم، مستقیم به زمین وصل شده است). محاسبه تابع تبدیل در حالت اتصال کوتاه بسیار ساده‌تر از حالت عادی است، چون اثرات بار از معادلات حذف می‌شود.

Correction Factor (ضریب اصلاح) از آنجا که در دنیای واقعی خروجی ما اتصال کوتاه نیست و یک بار با امپدانس مشخص $Z_O(s)$ دارد، تابع تبدیلِ اتصال کوتاه با واقعیت متفاوت است. این ضریب، ریاضیاتی است که آن تابع ساده را به تابع واقعی که شامل اثر بار است، تبدیل می‌کند. $G_{vd}(s)|_{Z_O(s)=0}$ تابع تبدیل مبدل در حالت اولیه و بدون فیلتر می باشد. $Z_D(s)$ برابر است با امپدانس ورودی مبدل در حالتی که مقدار $d(s)$ برابر با صفر باشد و $Z_N(s)$ برابر است با امپدانس ورودی مبدل در حالتی که سیستم کنترلی عملکرد خوبی داشته و تغییرات ولتاژ خروجی صفر باشد.

$$Z_D(s) = Z_i(s)|_{d(s)=0} \quad , \quad Z_N(s) = Z_i(s)|_{\hat{v}(s)\to 0} \tag{۵-۳}$$

اما همانطور که گفته شد، با کوچک بودن امپدانس خروجی فیلتر، ضریب تصحیح به سمت یک میل می کند و فیلتر اثری روی مبدل و دینامیک آن نخواهد داشت. بنابراین باید دو نامعادله (۵-۴) برای همه گستره های فرکانسی برقرار باشند.

$$\|Z_O(s)\| \ll \|Z_D(s)\| \quad , \quad \|Z_O(s)\| \ll \|Z_N(s)\| \tag{۵-۴}$$




شکل ۶. اضافه شدن فیلتر EMI با تابع تبدیل H(s) و امپدانس خروجی Zo(s) به ورودی مبدل با امپدانس ورودی Zi(s)

برای یک مبدل Buck ایده آل، امپدانس های ورودی $Z_D(s)$ و $Z_N(s)$ با در نظر گرفتن شکل ۷ (Erickson., & Maksimovic., 2001) به صورت روابط مشخص شده (۵-۵) و (۵-۶) بیان می شوند.


$$Z_D(s) = \frac{sL + R\|\frac{1}{sC}}{D^2} = \frac{R\left(1 + \frac{L}{R}s + LCs^2\right)}{D^2(1 + RCs)} \tag{۵-۵}$$

$$Z_N(s) = \frac{\hat{v}_{test}(s)}{\hat{i}_{test}(s)}\Big|_{\hat{v}\to 0} = \frac{\left(-\frac{V_g\hat{d}(s)}{D}\right)}{\left(I\hat{d}(s)\right)} = -\frac{R}{D^2} \to (1)\text{جدول} = -12\ \Omega \tag{۵-۶}$$



شکل ۷. مدار معادل سیگنال کوچک مبدل DC-DC Buck ایده آل برای تعیین امپدانس های ورودی $Z_D(s)$ و $Z_N(s)$

بعد از بدست آوردن امپدانس های ورودی مبدل با مشخصات ذکر شده در قسمت قبل، مطابق شکل ۸ (Erickson., & Maksimovic., 2001) پاسخ فرکانسی آنها رسم میشوند.



شکل ۸. پاسخ فرکانسی امپدانس های $Z_N(s)$ و $Z_D(s)$ مبدل DC-DC Buck ایده آل

عناصر L و C اصلی مبدل Buck تولید یک رزونانس در فرکانس رزونانسf_0 می کنند که منجر به ایجاد یک امپدانس مشخصه به نام R_0 می شود.

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 1.6\ \text{kHz} \Rightarrow R_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} \Rightarrow \text{to primary: } \frac{R_0}{D^2} = 4\ \Omega \rightarrow 12\ \text{dB} \quad (۵-۷)$$

پس از محاسبه امپدانس مشخصه، می توان کمیت Q را بدست آورد. با بدست آوردن این کمیت می توان کوچکترین میزان امپدانس $Z_D(s)$ را تشخیص داد.


$$Q = \frac{R}{R_0} = R\sqrt{\frac{C}{L}} = 3 \rightarrow 9.5\ \text{dB} \Rightarrow \|Z_D\|_{\min} = 12 - 9.5 = 2.5\ \text{dB} \quad (۵-۸)$$

در مرحله بعد، امپدانس خروجی فیلتر محاسبه و پاسخ فرکانسی آن رسم می شود تا با مقایسه آن با امپدانس های ورودی مبدل بتوان فیلتر مناسبی طراحی کرد.


شکل ۹ (الف) (Erickson., & Maksimovic., 2001) یک فیلتر LC غیر میرا را برای محاسبه امپدانس خروجی آن نشان می دهد. در این حالت امپدانس خروجی $Z_O(s)$ با خنثی کردن منبع ولتاژ ورودی از رابطه زیر بدست می آید.

$$Z_O(s) = L_f s \| \frac{1}{sC_f} = \frac{L_f s}{1 + L_f C_f s^2} \quad (۵-۹)$$

پاسخ فرکانسی امپدانس خروجی فیلتر برای مقادیر نوعی $C_f = 470\mu F$ و $L_f = 330\mu H$، با استفاده از دیاگرام بود مطابق شکل ۹ (ب) می باشد.



(الف)



(ب)

شکل ۹. (الف) امپدانس خروجی یک فیلتر غیر میرا (ب) دیاگرام بود امپدانس خروجی فیلتر غیر میرا

فرکانس رزونانس این فیلتر برابر است با :

$$f_f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}} = 400\ \text{Hz} \Rightarrow R_{0f} = \sqrt{\frac{L_f}{C_f}} = 0.84\ \Omega \to -1.5\ \text{dB} \qquad (۵-۱۰)$$


همانطور که مشاهده می شود، بیشترین مقدار امپدانس فیلتر در فرکانس رزونانس رخ می دهد و برابر با امپدانس مشخصه R_{0f} خواهد بود. بنابراین، برای اینکه در همه گستره های فرکانسی اندازه امپدانس خروجی فیلتر کوچکتر از امپدانس های ورودی مبدل باشد، فرکانس رزونانس فیلتر نیز باید بسیار کوچکتر از فرکانس رزونانس امپدانس ورودی مبدل باشد. بنابراین در طراحی فیلتر، دو شرط زیر بایستی برقرار باشد:

$$\left(f_f = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_f C_f}}\right) \le \frac{f_0}{4} \quad , \quad \left(\sqrt{\frac{L_f}{C_f}} < \|Z_D\|_{min}\right) \qquad (۵-۱۱)$$

به دلیل اینکه فیلتر از نوع غیر میرا است، کمیتQ_f بصورت ایده آل بی نهایت است، بنابراین مقدار امپدانس در نزدیکی فرکانس رزونانس بسیار بزرگ می شود و نامعادلات مربوط به ضریب تصحیح (رابطه (۵-۱۱)) صادق نخواهند بود.

برای طراحی مقادیر سلف و خازن فیلتر بایستی به این نکته دقت داشت که مجانب های $\|Z_O\|$ بسیار پایین تر از مجانب های $\|Z_D\|$ و $\|Z_N\|$ قرار گیرند.

از آنجایی که فیلتر EMI ورودی از نوع غیر میرا است، مطابق شکل ۱۰ (Erickson., & Maksimovic., 2001) عملا" صادق کردن نامعادلات مربوطه غیر ممکن است، بنابراین در عمل از تکنیک میرا کردن برای فیلتر ورودی استفاده می شود.



شکل ۱۰. نمایش امپدانس های ورودی مبدل و خروجی فیلتر برای طراحی فیلتر مناسب

بررسی های بیشتر نشان می دهند که اگر فرکانس عبور از صفر حلقه فیدبک دار مبدل، نزدیک یا بزرگتر از فرکانس رزونانس فیلتر قرار گیرد، حاشیه فاز منفی شده و مبدل ناپایدار می شود. بنابراین یک راه کار جهت میرا کردن فیلتر EMI باید ارائه شود تا اثر فیلتر روی مبدل خنثی شود.

مرحله اول: تابع تبدیل بدون فیلتر:

$$G_{vd,0}(s)$$

مرحله دوم: تابع تبدیل با فیلتر:

$$G_{vd,F}(s) = G_{vd,0}(s)CF(s) \quad (۵-۱۲)$$

مرحله سوم: معیار اعوجاج دامنه:

$$\min_{\omega \in \Omega} | \frac{G_{vd,F}(j\omega)}{G_{vd,0}(j\omega)} | \geq 0.92 \quad (۵-۱۳)$$

چون نسبت دو تابع دقیقاً همان Correction Factor است:

$$\frac{G_{vd,F}}{G_{vd,0}} = CF \quad (۵-۱۴)$$

بنابراین:

$$| CF | \geq 0.92$$

مرحله چهارم: همزمان

$GM_F \geq GM_{required}$ و $PM_F \geq PM_{required}$ را درنظر می گیریم. ضریب ۰٫۹۲ به‌عنوان معیار حداکثر تغییر مجاز در بهره تابع تبدیل دینامیکی مبدل در اثر اضافه‌شدن فیلتر EMI انتخاب شده و کفایت این معیار از طریق بررسی مستقل حاشیه فاز و بهره حلقه کنترل تأیید شده است.


۶. چگونگی میرا کردن فیلتر EMI ورودی مبدل

در این تکنیک می توان با اضافه کردن یک عنصر مقاومتی یا ترکیبی از مقاومت با عناصر دیگر، رزونانس فیلتر ورودی را میرا کرد و امپدانس فیلتر را در فرکانس رزونانس کاهش داد. برای این کار، روش های گوناگونی وجود دارد که در اینجا سه روش زیر ارائه می شود.

۶٫۱. موازی کردن مقاومت R_f با خازن C_f

مطابق شکل ۱۱(Erickson., & Maksimovic., 2001) با موازی کردن یک مقاومت با خازن، فیلتر را می توان میرا کرد. مقدار این مقاومت از رابطه زیر بدست می آید، اما این روش تلفات اهمی بسیار زیادی دارد (حتی از مقدار بار ممکن است بیشتر باشد) و پیاده سازی آن ممکن نیست.


$$R_f \ll \frac{R}{D^2} \quad (۶-۱)$$



شکل ۱۱. فیلتر میرا شده با مقاومت موازی با خازن

۶٫۲. موازی کردن مقاومت R_f با سلف L_f


برای حل موضوع تلفات در روش اول، مطابق شکل ۱۲(Erickson., & Maksimovic., 2001) می توان مقاومت محاسبه شده مطابق رابطه بالا را با سلف موازی کرد اما این روش نیز دارای عیب است. از آنجایی که ولتاژ DC دو سر سلف صفر است هیچ تلفات توانی در این روش وجود ندارد اما در تابع تبدیل این فیلتر یک صفر با فرکانس بالا وجود دارد. یعنی در واقع با اضافه کردن مقاومت به ساختار فیلتر، شیب مجانب آن در فرکانس های بالا از dB -۴۰ به dB ۲۰- کاهش می یابد که باعث می شود این نوع فیلتر بصورت یک فیلتر پایین گذر RC بدون میرایی سلف عمل کند.



شکل ۱۲. فیلتر میرا شده با مقاومت موازی با سلف

۳٫۶. موازی کردن شاخه R_f-C_b با خازن C_f


یک راه حل عملی برای میرا کردن فیلتر، در شکل ۱۳ (الف) (Erickson., & Maksimovic., 2001) نشان داده می شود. خازن C_b که مسدود کننده جریان DC می باشد، باعث می شود تلفات DC در مقاومت صفر باشد. از طرف دیگر ظرفیت خازن بسیار بزرگ انتخاب می شود تا در فرکانس رزونانس f_f، امپدانس شاخه R_f-C_b مطابق شکل ۱۳ (ب) توسط مقاومت R_f تعیین شود.



شکل ۱۳. روش عملی برای میرا کردن فیلتر ورودی مبدل DC-DC Buck مورد نظر

با در نظر گرفتن $R_f = 1\ \Omega$، در فرکانس رزونانس نامعادلات مربوط به ضریب تصحیح به خوبی صادق می شوند. و انتخاب $C_b = 4700\ \mu F$ منجر به امپدانس خازنی $0.84\ \Omega$ در فرکانس رزونانس فیلتر می شود که به اندازه کافی از مقاومت R_f کوچکتر می باشد.

نتایج نهایی برای مقایسه بین امپدانس های ورودی مبدل و امپدانس خروجی فیلتر میرا شده در شکل ۱۴ (Erickson., & Maksimovic., 2001) نشان می دهد که در همه گستره های فرکانسی نامعادلات مربوطه به خوبی برقرار هستند و ضریب تصحیح تقریبا" یک می باشد.



شکل ۱۴. مقایسه پاسخ فرکانسی امپدانس های مربوط به ضریب تصحیح برای فیلتر طراحی شده

قابل ذکر است که روش های دیگری برای میرا کردن فیلتر وجود دارد که بطور کامل در مرجع (Erickson., & Maksimovic., 2001) ارائه شده اند.

۷. راه کارهای کاهش نویز های EMI

ویژگی دیگری که یک مبدل توان باید داشته باشد موضوع تداخل الکترومغناطیسی (EMI) است که در طراحی مبدل های توان بالا، بسیار مهم است. هر مبدل باید از نظر میزان تولید نویز های EMI یک سری استاندارد بین المللی را رعایت کند تا قابلیت اطمینان مبدل از نظر کارکرد سیستم های کنترلی و الکترونیکی بالا نگه داشته شود. ضریب میرایی نویز فیلترها به اندازه، فرکانس کارکرد، طراحی و کاربرد منبع تغذیه سوئیچینگ بستگی دارد. این فیلتر ها باید قادر باشند تا دو نوع نویز هدایتی CM و DM را میرا کنند. بنابراین در طراحی مبدل از تکنیک های ذکر شده در جدول ۷-۱ برای کاهش نویز های EMI باید استفاده شود.

جدول ۷-۱ روش های موجود برای کاهش EMI


روش	ملزومات	مزایا	معایب
Passive	• یک فیلتر چند طبقه LC • دو فیلتر مجزای CM وDM	---	• افزایش حجم، وزن و هزینه
تکنیکهای PWM مناسب	• Random PWM	• کاهش حجم و وزن و هزینه	• پیچیدگی اعمال

تغییر در فرکانس سوئیچینگ	• کاهش فرکانس سوئیچینگ	• کاهش تلفات سوئیچینگ	• افزایش THD • افزایش حجم و وزن مبدل


از جدول ۷-۱ نتیجه می شود که بهتر است از ترکیب دو روش اول و دوم استفاده شود تا بتوان مشکل حجم و وزن زیاد فیلتر های EMI را با روش RPWM حل کرد.

۸. ویژگی های فیلتر EMI

میزان میرایی (dB) بر حسب فرکانس یا افت تزریق (Insertion Loss) برای یک فیلتر، معمولا بصورت گراف، منحنی و یا جدول ارائه می شود که بیانگر چگونگی میرایی نویزهای CM و DM توسط فیلتر در گستره فرکانسی عملکرد فیلتر می باشد. شکل ۱۵(Erickson., & Maksimovic., 2001) دو نمونه از این گراف را نشان می دهند که برای فیلتر RTAN5060 (شرکت TDK-Lambda) و TAH-30-683 (شرکت COSEL U.S.A) ارائه شده اند.



(الف) اطلاعات Insertion Loss برای فیلتر RTAN5060



(ب) اطلاعات Insertion Loss برای فیلتر TAH-30-683

شکل ۱۵. میزان میرایی دو فیلتر نوعی

یک فیلتر با عملکرد مناسب، فیلتری است که میزان میرایی آن بر حسب dB زیاد باشد، به خصوص در فرکانس های بالا. به عنوان مثال دو فیلتر RTAN5060 و TAH-30-683 برای فرکانس 100kHz دارای میرایی های نشان داده شده در جدول ۸-۱ هستند.

جدول ۸-۱ مقایسه میرایی CM و DM برای دو فیلتر RTAN و TAH

فیلتر	میرایی CM (dB)	میرایی DM (dB)
RTAN5060	5	25
TAH-30-683	30	15


بنابراین از جدول ۸-۱ می توان نتیجه گرفت که عملکرد فیلتر RTAN در برابر نویزهای CM نسبت به فیلتر TAH بسیار ضعیف است ولی برای میرایی نویزهای DM مناسب تر است.

۹. تحلیل عملکرد دینامیکی مبدل در حضور فیلتر EMI


در این بخش، تأثیر حضور فیلتر تداخل الکترومغناطیسی (EMI) بر پایداری دینامیکی و عملکرد مبدل Buck در دو حالت فیلتر غیرمیرا و فیلتر میراشده با استفاده از شاخه مقاومتی- خازنی (Rf , Cb) مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی، ارزیابی اثر رزونانس ایجادشده توسط فیلتر ورودی بر دینامیک مبدل و همچنین بررسی میزان اثربخشی روش پیشنهادی در کاهش این اثرات نامطلوب است. همان‌گونه که در شکل ۱۶ مشاهده می‌شود، در حالت استفاده از فیلتر EMI غیرمیرا، نوسانات قابل‌توجهی در

جریان ورودی مبدل ایجاد شده است. این نوسانات ناشی از تحریک مد تشدیدی فیلتر بوده و نشان می‌دهند که انرژی ذخیره‌شده در عناصر سلفی و خازنی فیلتر بدون وجود مسیر مناسب برای اتلاف، با دامنه قابل‌توجهی بین این عناصر مبادله می‌شود. در نتیجه، فیلتر صرفاً نقش یک شبکه حذف نویز را ایفا نمی‌کند، بلکه به یک دینامیک اضافی در ورودی مبدل تبدیل می‌شود که می‌تواند بر رفتار حلقه کنترل نیز اثر بگذارد. از دیدگاه سیستم‌های کنترلی، مسئله زمانی بحرانی‌تر می‌شود که دینامیک فیلتر ورودی با دینامیک مبدل و حلقه کنترل برهم‌کنش داشته باشد. در چنین شرایطی، قطب‌های ناشی از فیلتر می‌توانند حاشیه فاز و حاشیه بهره سیستم را کاهش داده و پاسخ حلقه بسته را به سمت ناپایداری سوق دهند. به بیان دیگر، افزودن فیلتر EMI بدون درنظرگرفتن اثر آن بر دینامیک مبدل ممکن است اگرچه از نظر کاهش نویز الکترومغناطیسی مطلوب باشد، اما از نظر پایداری سیستم یک دینامیک تشدیدی نامطلوب به ساختار مبدل اضافه کند. نوسانات ایجادشده در ورودی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد حلقه کنترل ولتاژ خروجی اثر می‌گذارند. همان‌طور که در شکل ۱۶ مشاهده می‌شود، مبدل در این شرایط قادر نیست ولتاژ خروجی را با رفتار مناسب حول مقدار مرجع ۴۰۰ ولت تثبیت کند. انحراف و نوسانات ولتاژ خروجی نشان می‌دهد که حلقه کنترل در مواجهه با دینامیک تشدیدی فیلتر، عملکرد مطلوب خود را از دست داده است. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که مسئله صرفاً به افزایش ریپل جریان ورودی محدود نمی‌شود، بلکه رزونانس فیلتر می‌تواند پایداری کل سیستم مبدل فیلتر را تحت تأثیر قرار دهد. برای رفع این مشکل، در روش پیشنهادی، یک شاخه میراکننده شامل مقاومت Rf و خازن Cb در ساختار فیلتر در نظر گرفته شده است. ایده اصلی این روش، ایجاد یک مسیر کنترل‌شده برای اتلاف بخشی از انرژی نوسانی موجود در شبکه LC و در نتیجه کاهش ضریب کیفیت رزونانس است. در فرکانس‌هایی که مؤلفه‌های نوسانی و تشدیدی فیلتر غالب هستند، شاخه میراکننده موجب افزایش اتلاف انرژی شده و از تجمع انرژی در مدار تشدید جلوگیری می‌کند. نتایج حاصل از اعمال این روش در شکل ۱۷ ارائه شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، با فعال شدن شاخه Rf , Cb ، نوسانات شدید موجود در حالت غیرمیرا به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته‌اند. جریان ورودی پس از گذر از شرایط گذرا، به یک رفتار یکنواخت‌تر و کم‌نوسان‌تر می‌رسد. این تغییر نشان می‌دهد که انرژی مربوط به مد تشدیدی دیگر نمی‌تواند با همان شدت در عناصر فیلتر مبادله شود و بخش قابل‌توجهی از آن از طریق مکانیزم میرایی مستهلک می‌شود. نکته مهم آن است که عملکرد شاخه Rf , Cb صرفاً به کاهش دامنه نوسانات جریان محدود نمی‌شود. با کاهش شدت رزونانس، اندرکنش میان فیلتر EMI و حلقه کنترل مبدل نیز کاهش می‌یابد. در نتیجه، دینامیک سیستم به رفتار مورد انتظار حلقه کنترل نزدیک‌تر شده و امکان تنظیم مناسب ولتاژ خروجی فراهم می‌شود. مطابق شکل ۱۷، ولتاژ خروجی پس از گذر از حالت گذرا، به مقدار مرجع ۴۰۰ ولت نزدیک شده و بدون نوسانات شدید حول این مقدار تثبیت می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده بهبود قابل‌توجه پایداری سیستم در حضور فیلتر EMI است. از طرف دیگر، کاهش نوسانات جریان ورودی نشان‌دهنده بهبود کیفیت توان در سمت ورودی نیز هست. در حالت فیلتر غیرمیرا، مؤلفه‌های نوسانی ناشی از رزونانس می‌توانند موجب افزایش ریپل جریان و انتشار مؤلفه‌های ناخواسته در مسیر ورودی شوند؛ در حالی که با استفاده از ساختار میراشده، این مؤلفه‌ها تا حد زیادی سرکوب می‌شوند. بنابراین، روش پیشنهادی ضمن حفظ عملکرد فیلتر EMI از ایجاد یک مد تشدیدی با دامنه بالا جلوگیری می‌کند. از مقایسه شکل‌های ۱۶ و ۱۷ یک نکته مهم در طراحی فیلتر EMI برای مبدل‌های قدرت مشخص می شود: کاهش نویز EMI نباید مستقل از ملاحظات پایداری دینامیکی مبدل انجام شود. طراحی مناسب فیلتر باید به‌صورت هم‌زمان دو هدف کاهش تداخل الکترومغناطیسی و حفظ پایداری سیستم را دنبال کند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهند که افزودن شاخه میراکننده Rf , Cb راهکاری مؤثر برای کنترل رزونانس فیلتر EMI و جلوگیری از اثرگذاری نامطلوب آن بر دینامیک مبدل Buck است. در حالت غیرمیرا، تحریک مد تشدیدی موجب نوسانات شدید جریان ورودی و اختلال در تنظیم ولتاژ خروجی می‌شود؛ در حالی که در حالت میراشده، انرژی تشدیدی کنترل شده، نوسانات به‌سرعت کاهش یافته و سیستم به یک نقطه کار پایدار بازمی‌گردد.

بنابراین، مقایسه دو حالت مورد بررسی تأیید می‌کند که میرایی مناسب فیلتر EMI نقش تعیین‌کننده‌ای در تضمین پایداری دینامیکی مبدل دارد. روش پیشنهادی با ایجاد میرایی در فرکانس‌های تشدید، ضمن کاهش نوسانات جریان ورودی، امکان تنظیم پایدار ولتاژ خروجی در مقدار مرجع ۴۰۰ ولت را فراهم کرده و در نهایت موجب بهبود هم‌زمان پایداری، کیفیت جریان ورودی و عملکرد کلی مبدل می‌شود. در شکل ۱۷ (الف) از لحظه شروع شبیه سازی مشخص می شود که ولتاژ خروجی روی ۴۰۰ ولت و توان خروجی روی ۱/۵ کیلووات ثابت قرار دارد اما در لحظه ای که توان خروجی به ۱۰۰ کیلو وات افزایش پیدا می کند میزان ولتاژ خروجی روی مقدار ۴۰۰ ولت ثابت باقی می ماند، پس از گذشت ۰/۰۱ ثانیه مقدار توان خروجی به نصف کاهش می یابد باز هم مقدار ولتاژ روی عدد ۴۰۰ ثابت می ماند. برای اینکه عملکرد منبع و نقش فیلتر EMI آن مشخص شود برای بار سوم مقدار توان خروجی به نصف کاهش می یابد و باز هم مشخص می شود که مقدار ولتاژ خروجی روی ۴۰۰ ولت ثابت می ماند. با انجام این آزمایش و نتایج شبیه سازی مشخص می گردد که اگر پارامترهای مختلف فیلتر EMI برای یک منبع تغذیه بصورت مناسب طراحی و انتخاب شوند، عملکرد فیلتر و درنتیجه آن منبع تغذیه باعث می شود که یک ولتاژ ثابت و پایدار، متناسب با میزان توانهای مختلف برای بارهای مختلف و حساس بدست آورد.




(الف)




(ب)

شکل ۱۶. نتایج شبیه سازی مبدل **DC-DC Buck** با ولتاژ خروجی **۴۰۰ V** و توان **۱۰۰ kW** همراه با فیلتر **EMI** غیر میرای ورودی با ضریب تصحیح بسیار بزرگ (الف) شکل موج ولتاژ و جریان خروجی (ب) شکل موج جریان ورودی



(الف)



(ب)

شکل ۱۷. نتایج شبیه سازی مبدل DC-DC Buck با ولتاژ خروجی ۴۰۰ V و توان ۱۰۰ kW همراه با فیلتر EMI میرا شده ورودی با ضریب تصحیح ۰/۹۲ (الف) شکل موج ولتاژ و جریان خروجی (ب) شکل موج جریان ورودی

۱۰. نتیجه گیری

در این پژوهش، چالش ناپایداری دینامیکی در مبدل‌های توان بالا ناشی از فیلترهای EMI مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از شبیه‌سازی نشان داد که استفاده از تکنیک میرا کردن شاخه خازنی (R_f-C_b) راهکاری مؤثر برای حذف نوسانات ناشی از رزونانس و بهبود پایداری و کاهش نوسانات حلقه کنترل مبدل است. از سوی دیگر، تحلیل‌ها حاکی از آن است که فرآیند انتخاب و طراحی فیلترهای EMI برای سیستم‌های قدرت، نیازمند رویکردی جامع است. علاوه بر پارامترهای عملکردی نظیر منحنی کاهش تزریق،

مقاومت DC و مدیریت ابعاد فیزیکی، در کاربردهای حساس (به‌ویژه تجهیزات پزشکی)، رعایت پارامترهای ایمنی نظیر جریان نشتی و ولتاژ تحمل استاتیکی جهت تضمین امنیت کاربران و انطباق با استانداردهای EMC الزامی است.

منابع

A. M. Trzynadlowski, F. Blaabjerg, J. K. Pedersen, R. L. Kirlin, and S. Legowski, “Random pulse width modulation techniques for converter fed drive systems—A review,” IEEE Trans. Ind. Appl., vol. 30, no. 5, pp. 1166–1175, Sep./Oct. 1994.

Michael Hartmann, et all, “EMI Filter Design for a 1 MHz, 10 kW Three-Phase/Level PWM Rectifier,” IEEE Trans. Power Elec., VOL. 26, NO. 4, APRIL 2011.

S. Kaboli, A. H. Rajaei, and A. Sheikhi, “Application of random PWM techniques for reducing the electromagnetic interference of Vienna rectifiers in distribution power system,” IEEE 6th Int. Power Elec. Motion Control Conf., May 17–20, 2009, pp. 998–1003.

S. Kaboli, J. Mahdavi, and A. Agah, “Application of random PWM technique for reducing the conducted electromagnetic emissions in active filters,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 54, no. 4, pp. 2333–2343, Aug. 2007.

Jonas M¨uhlethaler, et all, “Optimal Design of LCL Harmonic Filters for Three-Phase PFC Rectifiers,” IEEE Trans. Power Elec., Vol. 28, No. 7, JULY 2013.

T. G. Habetler and D. M. Divan, “Acoustic noise reduction in sinusoidal PWM drives using a randomly modulated carrier,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 6, no. 3, pp. 356–363, Jul. 1991.

All about EMI filters, http://www.us.tdk-lambda.com/lp.

Dong Jiang, et all, “Study of Conducted EMI Reduction for Three-Phase Active Front-End Rectifier,” IEEE Trans. Power Elec., Vol. 26, No. 12, December 2011.

T. Nussbaumer, M. L. Heldwein, and J. W. Kolar, “Differential mode input filter design for a three-phase buck-type PWM rectifier based on modeling of the EMC test receiver,” IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 53, no. 5, pp. 1649–1661, Oct. 2006.

H. Ye, Z. Yang, J. Dai, C. Yan, X. Xin, and J. Ying, “Common mode noise modeling and analysis of dual boost PFC circuit,” in Proc. Int. Telecommun. Energy Conf. (INTELEC), Sep. 19–23, 2004, pp. 575–582.

S. Wang, P. Kong, and F. C. Lee, “Common mode noise reduction for boost converters using general balance technique,” IEEE Trans. Power Electron., vol. 22, no. 4, pp. 1410–1416, Jul. 2007.

Erickson R. W., Maksimovic D., “Fundamental of Power Electronic -second edition“, Springer Science+Business Media, LLC, 2001.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی مقایسه ای عملکرد پمپ گریز از مرکز در انتقال سیالات غیرنیوتنی رقیق‌شونده

پیام رحیم مشائی[۱]، علیرضا زرگر[۲]، عباس فرشباف[۳]، احمد ربانی[۴]، آرش کیان نیک[۵]، وحید پورلر[۶]، مصطفی حسینعلی پور[۷]

[۱] شرکت نوین پمپ مانا و دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران P_RahimMashaei@Mecheng.iust.ac.ir
[۲] شرکت نوین پمپ مانا، تهران a.zargar@npm-co.com
[۳] شرکت نوین پمپ مانا، تهران a.farshbaf@npm-co.com
[۴] شرکت نوین پمپ مانا، تهران a.rabani@mepcell.com
[۵] شرکت نوین پمپ مانا، تهران a.kiannik@npm-co.com
[۶] شرکت نوین پمپ مانا، تهران v.pourlor@npm-co.com
[۷] دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران Alipour@iust.ac.ir

چکیده

مطالعه حاضر به بررسی عددی جریان سیال غیرنیوتنی رقیق‌شونده در یک پمپ گریز از مرکز می‌پردازد. سیال کاری مورد استفاده، محلول پلی‌آکریل‌آمید با غلظت ۰/۱ درصد بوده و برای مدل‌سازی رفتار ویسکوزیته آن از مدل کاریو-آسودا استفاده شده است. جریان در محدوده رژیم مغشوش در نظر گرفته شده و مدل آشفتگی $k-\omega$ sst برای شبیه‌سازی اثرات توربولانسی به کار گرفته شده است. طراحی پمپ گریز از مرکز، شامل پروانه و حلزونی، در نرم‌افزار CFturbo انجام شده و شبیه‌سازی‌های عددی در نرم‌افزار ANSYS CFX صورت پذیرفته است. در این پژوهش، سینماتیک جریان، میدان فشار، منحنی عملکرد، توان شفت و بازده پمپ در دبی‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و نتایج با حالت استفاده از سیال نیوتنی مقایسه شده‌اند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که استفاده از سیال غیرنیوتنی موجب افزایش توان مصرفی پمپ تا ۲۶/۹% می‌شود. همچنین مشاهده شد که اگرچه سیال غیرنیوتنی در دبی یکسان، اختلاف فشار کل بیشتری در پمپ ایجاد می‌کند، هد تولیدی آن در دبی‌های پایین‌تر، به دلیل چگالی بالاتر نسبت به سیال نیوتنی، کمتر است. اگرچه سیال غیرنیوتنی دارای ویسکوزیته بالاتری است و افزایش افت فشار اصطکاکی ناشی از آن تأثیر منفی بر بازده پمپ دارد، در نهایت کاهش عدد رینولدز، جریان منظم‌تر و بهبود سینماتیک جریان موجب می‌شود که بازده پمپ در حضور سیال غیرنیوتنی در دبی‌های بالا افزایش یابد. همچنین، نتایج نشان داد که در ناحیه چشم پمپ و محل اتصال حلزونی به پروانه، با افزایش نرخ کرنش، ویسکوزیته سیال غیرنیوتنی کاهش می‌یابد. در دبی‌های پایین، ناحیه با ویسکوزیته بالاتر عمدتاً در قسمت مقعر پره‌ها تشکیل می‌شود؛ این ناحیه با افزایش دبی به سمت قسمت محدب پره‌ها جابه‌جا می‌گردد. علاوه بر این، مقایسه میدان فشار نشان داد که سیال غیرنیوتنی در مقایسه با سیال نیوتنی، فشار استاتیک بالاتری را در داخل پمپ ایجاد می‌کند.

واژه‌هاي كليدي

پمپ گریز از مرکز، سیال غیرنیوتنی رقیق شونده، بازده، گرانروی ظاهری

۱. مقدمه

سیالات غیرنیوتنی به موادی گفته می‌شود که گران‌روی یا میزان مقاومت آن‌ها در برابر جاری شدن، با تغییر نیروی واردشده تغییر می‌کند. برخلاف سیالات نیوتنی مانند آب و هوا، رفتار سیالات غیرنیوتنی همیشه با یک رابطه ثابت بین تنش و سرعت جریان توصیف نمی‌شود. به همین دلیل، این سیالات در بسیاری از علوم و صنایع اهمیت زیادی دارند. یکی از کاربردهای مهم سیالات غیرنیوتنی در صنایع غذایی است. موادی مانند سس گوجه‌فرنگی، عسل، خمیر و برخی محصولات لبنی رفتار غیرنیوتنی دارند و شناخت ویژگی‌های آن‌ها به تولید، بسته‌بندی و انتقال بهتر کمک می‌کند. در پزشکی نیز بررسی رفتار خون اهمیت زیادی دارد، زیرا خون در شرایط مختلف می‌تواند رفتار پیچیده‌ای از خود نشان دهد. در صنعت، از دانش مربوط به سیالات غیرنیوتنی برای طراحی لوله‌ها، پمپ‌ها، دستگاه‌های مخلوط‌کننده و تجهیزات انتقال مواد استفاده می‌شود. همچنین در صنایع نفت و گاز، مواد حفاری و برخی سیالات مورد استفاده در چاه‌ها دارای رفتار غیرنیوتنی هستند. بنابراین، شناخت سیالات غیرنیوتنی نه‌تنها برای درک بهتر رفتار مواد، بلکه برای پیشرفت در مهندسی، پزشکی، صنایع غذایی و بسیاری از فناوری‌های روزمره ضروری است.


برخی پژوهشگران روش‌هایی را برای تخمین عملکرد پمپ‌های گریز از مرکز در مواجهه با سیالات غیرنیوتنی ارائه کرده‌اند [۱، ۲، ۳]. این روش به‌طور خاص برای پیش‌بینی عملکرد پمپ‌ها در انتقال سیالات نیوتنی با ویسکوزیته‌ای بالاتر از ویسکوزیته آب توسعه یافته است. ثابتی و همکاران [۴] عملکرد یک پمپ گریز[۱] از مرکز را با سیالات غیر نیوتنی محلول‌های کربوکسی‌متیل‌سلولز (CMC) با غلظت‌های ۰/۲%، ۰/۳% و ۰/۴% مورد مطالعه قرار دادند. سرعت چرخش پمپ بین ۱۴۰۰ تا ۳۳۰۰ دور بر دقیقه و دبی جریان بین ۱۰ تا ۸۰ لیتر بر دقیقه متغیر بود. نتایج نشان داد که با بهینه‌سازی تعداد پره‌ها و زاویه خروجی آن‌ها، هد و راندمان پمپ افزایش می‌یابد. نقطه بهترین عملکرد (BEP) برای سیالات مختلف، در سرعت‌های ۳۳۰۰ و ۱۴۰۰ دور بر دقیقه، تقریباً به‌ترتیب در دبی‌های ۴۰ و ۲۰ لیتر بر دقیقه مشاهده شد. همچنین، افزایش غلظت CMC بر هد و عملکرد پمپ تأثیر گذاشت. در نهایت، مشخص شد که در شرایط طراحی، پمپ با محلول CMC با غلظت ۰/۲ درصد بهترین عملگرد کلی را ارائه می‌دهد. بوراتو[۱] و همکاران [۵] عملکرد یک پمپ گریز از مرکز صنعتی بزرگ را که برای انتقال رب گوجه‌فرنگی طراحی شده بود، بررسی کردند. در این پژوهش، رفتار پمپ در شرایطی شبیه‌سازی شد که سیال مورد استفاده، از نظر خواص رئولوژیکی و ویسکوزیته، با سیال طراحی اولیه متفاوت بود. نتایج نشان داد که افزایش ویسکوزیته سیال باعث تغییر در عملکرد پمپ می‌شود و این یافته با نتایج گزارش‌شده در مطالعات پیشین مطابقت داشت. همچنین، منحنی‌های عملکرد پمپ و ساختارهای سه‌بعدی جریان هنگام استفاده از سیالات غیرنیوتنی، شباهت زیادی به نتایج حاصل از سیالات نیوتنی با ویسکوزیته بالا داشتند. به‌طور ویژه، مقایسه افزایش فشار کل، تلفات اصطکاک دیسک و راندمان پروانه نشان داد که رفتار رب گوجه‌فرنگی بسیار نزدیک به یک سیال نیوتنی فرضی با ویسکوزیته دینامیکی ۱ پاسکال‌ثانیه است. بنابراین، می‌توان از سیال نیوتنی با ویسکوزیته مناسب برای شبیه‌سازی تقریبی عملکرد پمپ در مواجهه با سیالات غیرنیوتنی مانند رب گوجه‌فرنگی استفاده کرد. زنینی[۱] و همکاران [۶] اثر میزان جامد در سیالات رقیق‌شونده را بر عملکرد یک پمپ گریز از مرکز به‌صورت تجربی بررسی کردند و نشان دادند افزایش غلظت CMC موجب جابه‌جایی نقطه بهترین راندمان (BEP) به سمت دبی‌های پایین‌تر می شود.

با بررسی ادبیات فن، آشکار شد که مطالعات محدودی در زمینه عملکرد پمپ‌های گریز از مرکز در انتقال سیالات غیرنیوتنی انجام شده است. همچنین، در بیشتر مطالعات، برای مدل‌سازی رفتار رئولوژیکی سیالات از قانون ساده توانی استفاده شده است. با توجه به اهمیت این دسته از سیالات، مطالعه حاضر بر بررسی عملکرد یک پمپ گریز از مرکز در انتقال محلول پلی‌اکریل‌آمید به‌عنوان سیالی غیرنیوتنی متمرکز است؛ مطالعه‌ای که، مطابق بررسی نویسندگان، تاکنون در ادبیات فنی گزارش نشده است. همچنین، در این پژوهش، به‌منظور توصیف دقیق‌تر رفتار رئولوژیکی سیال، از رابطه کاریو یوسادو[۲] نسبت به مدل قانون توانی در ادبیات فنی کمتر مورد استفاده قرار گرفته است، بهره گرفته شد.

۲. هندسه مورد مطالعه

[1] Sabty
[1] Buratto
[1] Zanini
[2] Carreu Yusada

پمپ گریز از مرکز و متعلقات مورد مطالعه شامل چهار بخش ناحیه ورودی، پروانه، وولوت[1و2]ناحیه خروجی می باشد که در شکل ۱ نشان داده شده است. موضوع پژوهش این مقاله، پمپ سانتریفیوژ کم‌سرعت ویژه از نوع ACB13-25 است [۷]. دبی طراحی این پمپ ۱۳ مترمکعب بر ساعت، هد ۲۵ متر و سرعت چرخش آن ۲۸۸۰ دور بر دقیقه است. سرعت ویژه پمپ نیز برابر با ۵۶/۵ می‌باشد. مدل مونتاژی پمپ در شکل ۱ نشان داده شده است. قطر ورودی پروانه ۴۴ میلی متر، قطر خروجی پروانه ۱۴۶ میلی متر، عرض خروجی پره ۶ میلی متر، تعداد پره‌ها ۵، و قطر ورودی حلزونی ۱۵۰ میلی متر است. طراحی یک بعدی که منجر به مبدل سه بعدی پمپ شد با نرم افزار CFturbo صورت پذیرفت.



شکل ۱. هندسه پمپ گریز از مرکز مورد مطالعه و نواحی مختلف آن

در مطالعه حاضر، آب به‌عنوان سیال نیوتنی و محلول پلی‌آکریل‌آمید به‌عنوان سیال غیرنیوتنی در نظر گرفته شد. پلی‌آکریل‌آمید به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد و کاربردهای گسترده، در حوزه‌های مختلفی از جمله تصفیه آب و فاضلاب، صنایع نفت و گاز، کشاورزی و مهندسی خاک، صنایع کاغذ، معدن و فرآوری مواد معدنی، و همچنین صنایع نساجی و رنگ کاربرد دارد.

۳. مدلسازی ریاضی و معادلات حاکم

در تمام شبیه سازي ها فرض شده است که سیال یک محیط پیوسته می‌باشد . همچنین شرط جریان دایمي و تراکم ناپذیر براي تمام موارد صادق می‌باشد و از اثر نیرو هاي خارجي مانند گرانش صرف نظر شده است. تحت این شرایط معادلات بقاي حاکم بر جریان به ترتیب زیر می‌باشند [۸]:

بقاي جرم:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(u_i) = 0; \quad i = 1,2,3 \qquad (۱)$$

بقاي مومنتوم:

[1] [2] Volute

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\mu_{eff}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\right) - \frac{\partial p}{\partial x_i} \quad (۲)$$

که در آن اندیس های i و j اشاره به جهت های سه گانه مختصات (x، y و z) دارد و از ۱ تا ۳ متغیر می باشد. همچنین، متغیر هاي u، p، ρ و μ_{eff} به ترتیب سرعت، فشار، دما، چگالي و لزجت دینامیکی موثر سیال می‌باشند. برای جریان آرام لزجت دینامیکی موثر همان خاصیت سیال است . برای جریان مغشوش، μ_{eff} علاوه بر خواص سیال، تابع جریان نیز می باشد و از رابطه (۳) حاصل می شود[۹]:

$$\mu_{eff} = \mu + \mu_t \quad (۳)$$

که در آن زیرنویس t اشاره به جریان مغشوش دارد. به دلیل دستیابی نتایج دقیق از مدل توربولانسی $k-\omega$ SST استفاده شد که دارای عملکرد خوبی در جریان های چرخشی رو به جلو -که گرادیان های سرعت و دما شدید است- می باشد. معادله انتقال برای انرژی جنبشی توربولانسی و نرخ اضمحلال ویژه با معادلات زیر بیان می شود [۹] :

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho k u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_k}\right)\frac{\partial k}{\partial x_j}\right] + G_k - Y_k \quad (۴)$$

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(\rho \omega u_i) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\mu+\frac{\mu_t}{\sigma_\omega}\right)\frac{\partial \omega}{\partial x_j}\right] + G_\omega - Y_\omega + D_\omega \quad (۵)$$

متغیر های k وω به ترتیب انرژی جنبشی نوسانات آشفتگی جریان و نرخ اتلاف انرژی آشفتگی می باشد. همچنین G و Y به ترتیب بیانگر ترم های تولید و اضمحلال هستند. نرخ تولید k و ω از روابط زیر بدست می آید[۹]:

$$G_k = \mu_t S^2 \quad (۶)$$

$$G_\omega = \frac{\rho\alpha\alpha^*}{\mu_t} G_k \quad (۷)$$

که پارامتر S مقدار ورتیسیته می باشد. همچنین α و α^* ثوابتی هستند که در جدول (۱) داده شده اند. متغیر لزجت توربولانسی، μ_t ، نیز از رابطه (۸) محاسبه می شود:

$$\mu_t = \frac{\rho k}{\omega}\frac{1}{\max[\frac{1}{\alpha^*},\frac{SF_2}{a_1\omega}]} \quad (۸)$$

که مقدار a_1 در جدول ۱ داده شده است. تابع F_2 با رابطه ۹ محاسبه می شود:

$$F_2 = \tanh((\max[\frac{2\sqrt{k}}{0.09\omega y},\frac{500\mu}{\rho y^2\omega}])^2) \quad (۹)$$

متغیر y ، فاصله نسبت به دیواره نزدیک می باشد. نرخ اضمحلال k و ω نیز به ترتیب با روابط (۱۰) و (۱۱) مدل می شوند:

$$Y_k = \rho\beta^* k\omega \quad (۱۰)$$

$$Y_\omega = \rho\beta\omega^2 \quad (۱۱)$$

که β^* یک ثابت می باشد و در جدول (۱) مقدار آن ذکر شده است. همچنین β با رابطه زیر تعریف می شود:

$$\beta = F_1\beta_1 + (1-F_1)\beta_2 \quad (۱۲)$$

در اینجا β_1 و β_2 مقادیر ثابت می باشند و F_1 تابع بلندینگ[2] می باشد که با رابطه (۱۳) داده می شود:

$$F_1 = \tanh(\min(\max\left[\frac{\sqrt{k}}{0.09\omega y},\frac{500\mu}{\rho y^2\omega}\right],\frac{4\rho k}{\sigma_{\omega,2}D_\omega^+ y^2})^4) \quad (۱۳)$$

که D_ω^+ قسمت مثبت دیفیوژن عرضی می باشد و با رابطه (۱۴) تعریف می شود:

[2] Blending

$$D_{\omega}^{+} = \max\left(2\rho\frac{1}{\sigma_{\omega,2}}\frac{1}{\omega}\frac{\partial k}{\partial x_j}\frac{\partial \omega}{\partial x_j}, 10^{-10}\right); \quad j = 1,2,3 \qquad (۱۴)$$

جدول ۱: مقادیر ثابت در مدل توربولانسی $k-\omega$ SST

مقدار	ثابت	مقدار	ثابت
۰/۵۲	α	۲	$\sigma_{\omega,1}$
۱	α^*	۱/۱۶۸	$\sigma_{\omega,2}$
۰/۳۱	a_1	۰/۰۹	β^*
۱/۱۷۶	$\sigma_{k,1}$	۰/۰۷۵	β_1
۱	$\sigma_{k,2}$	۰/۰۸۲۸۰	β_2

در رابطه (۱۴) $\sigma_{\omega,2}$ مقداری ثابت است که مقدار آن در جدول (۱) قابل مشاهده می باشد. همچنین متغیر های σ_k و σ_ω در معادلات (۴)و (۵) به ترتیب از روابط (۱۵) و (۱۶) محاسبه می شوند:

$$\sigma_k = \frac{1}{\frac{F_1}{\sigma_{k,1}}+\frac{1-F_1}{\sigma_{k,2}}} \qquad (۱۵)$$

$$\sigma_\omega = \frac{1}{\frac{F_1}{\sigma_{\omega,1}}+\frac{1-F_1}{\sigma_{\omega,2}}} \qquad (۱۶)$$

که $\sigma_{k,1}$، $\sigma_{k,2}$، $\sigma_{\omega,1}$ و $\sigma_{\omega,2}$ ثوابت هستند. در مدل $k-\omega$ SST متغیر نفوذ عرضی D_ω با رابطه (۱۷) مدل می شود:

$$D_\omega = 2(1-F_1)\rho\frac{1}{\sigma_{\omega,2}}\frac{1}{\omega}\frac{\partial k}{\partial x_j}\frac{\partial \omega}{\partial x_j}; \qquad j = 1,2,3 \qquad (۱۷)$$

با توجه به اینکه سیال غیرنیوتنی در شبیه سازی ها در مطالعه حاضر پلی آکریل آمید در نظر گرفته شده است و لزجت آن وابسته به نرخ کرنش می باشد، رابطه کاریو-یوسادو[2] برای مدلسازی آن استفاده شد که با رابطه زیر داده می شود:

$$\mu = \mu_\infty + \frac{\mu_0-\mu_\infty}{(1+(\lambda\dot{\gamma})^a)^{\frac{1-n}{a}}} \qquad (۱۸)$$

ثوابت این رابطه برای محلول آکریل آمید ۰/۱% در جدول ۲ داده شده است.

جدول ۲: ثوابت رابطه کاریو-یوسادو برای محلول پلی آکریل آمید ۰/۱% [۱۱]

گرانروی در نرخ برش صفر (μ_0) [Pa.s]	گرانروی در نرخ برش بی نهایت (μ_∞) [Pa.s]	زمان واپاشی (λ) [s]	شاخص توانی (n) [-]	پارامتر یاسودا (a) [-]
۰/۲۱	۰/۰۰۷	۵/۳۲۱	۲/۰۰۷	۰/۴۶۴

[2] Carreaue-Yusada [3]

به منظور تحلیل نتایج عددی، پارامتر های هد پمپ، توان شفت و بازده پمپ مطابق با روابط ۱۹ تا ۲۱ تعریف می شوند.

هد پمپ:

$$H = \frac{p_{total,outlet} - p_{total,inlet}}{\rho g} \quad (۱۹)$$

توان شفت:

$$P_{shaft} = M\omega \quad (۲۰)$$

بازده پمپ:

$$\eta = \frac{\rho g H Q}{P_{shaft}} \quad (۲۱)$$

که M و ω به ترتیب گشتاور وارد بر شفت و سرعت دورانی شفت می باشد.

۴. روش حل عددي ، شرايط مرزي و شبكه بندي

ماهيت حل عددي با گسسته سازي معادلات ديفرانسيل و تبديل آن ها به معادلات جبري همراه است. گسسته سازي فرآيندي است كه در آن معادلات ديفرانسيل به جاي دامنه پيوسته روي تعدادي نقطه يا حجم جدا از هم تعريف می‌شود. در مطالعه حاضر از نرم افزار انسيس CFX براي شبيه سازي ميدان هاي جريان و انتقال حرارت استفاده می‌شود كه گسسته سازي در آن بر اساس حجم محدود استوار می‌باشد [۱۲]. حلگر مبتني بر فشار براي حل متغير هاي مساله مورد استفاده[۱] قرار می گيرد. به منظور كوپل كردن ميدان[۲] سرعت و فشار از الگوريتم سيمپل استفاده می‌شود. در اين روش از شبكه جابجا[۳] شده استفاده شده و معادله اصلاح[۴] فشار استخراج[۵] می‌شود. براي گسسته سازي تمام[۶] متغير ها طرح روش بالادست مرتبه دوم مورد استفاده قرار می گيرد. همچنين معيار[۷] همگرايي براي معادلات پيوستگي خطا[۸] 10^{-4} تنظيم می‌شود. بقيه معادلات نيز زماني همگرا می‌شدند كه باقيمانده ها به كمتر از 10^{-5} رسيده باشند. جزئيات[۹] بيشتر حل عددي در مراجع [۱۲] و [۱۳][۱۰] شرح داده شده است. براي حل كردن معادلات بقا به شرايط مرزي مناسب نياز است. شرط عدم لغزش روي تمام سطوح جامد برقرار است. در ورودی، شرط مرزی فشار کل با مقدار ۱ اتمسفر[۱۱] اعمال گردید. برای خروجی پمپ نیز شرط دبی ثابت فرض شد. با تغییر دادن دبی عبوری اختلاف فشار کل محاسبه می شد. شدت آشفتگی ورودی در رژیم جریان مغشوش ۵% فرض شد و با معلوم بودن قطر هیدرولیکی مقدار k و ω در ورودی از روابط (۲۲) و (۲۳) حاصل می شود[۱۲]:


$$k_{in} = \frac{3}{2}(Iu_{in})^2 \quad (۲۲)$$


$$\omega_{in} = \frac{\sqrt{k}}{0.09^{\frac{1}{4}}(0.07D)} \quad (۲۳)$$

كه در آن I شدت آشفتگی می باشد. نرم افزار توربوگريد به منظور توليد شبكه ساختاريافته[۱۲] قسمت پروانه مورد استفاده قرار گرفت.[۱۳] همچنين برای مش زدن ساير قسمت های پمپ از نرم افزار انسيس مشينک استفاده شد. كنار ديواره و به دليل گراديان[۱۴] شديد سرعت مش هاي ريز تر (مش لاية[۱۵] مرزی) به كار گرفته شد. ساختار مش بندی سطح مقطع و ديواره در شكل ۲ نشان داده شده است. آنچه باعث محدوديت در حل عددي می‌شود، تعداد گره هاي تشكيل شده و حجم محاسبات می‌باشد. اگر تعداد گره ها ازيک حد پايين تر باشد، دقت نتايج پايين می‌آيد. از طرف ديگر شبيه سازي با تعداد مش بالا به رايانه با سيستم پردازش قويتر نياز دارد و زمان شبيه سازی ها نيز طولانی تر می شود. به همين دليل براي يكي از موارد شبيه سازي مطالعه استقلال از مش صورت پذيرفت و در مجموع مشخص[۱۶] شد ۱۴۰۴۴۴۵ گره استقلال نتايج از مش[۱۷] را تضمين می كند.

---

2 Pressure-based
2 SIMPLE
2 Staggered(displaced)
2 Pressure correction
2 Second order upwind
2 Residuals
3 No-slip
3 TurboGrid
3 Ansys Meshing
3 Mesh independency analysis






الف) **ب)**

شکل ۲. الف) ساختار مش در بخش های مختلف پمپ، ب) مش لایه مرزی

۵. نتایج

۵/۱. اعتبارسنجی


قبل از ارائه و تفسیر نتایج عددی، نتایج حاصل از شبیه سازی موجود با نتایج تجربی مورد قیاس قرار گرفت. این مطالعه مقایسه ای در قالب منحنی های مشخصه پمپ در شکل ۳ نشان داده شده است. همانطور که مشاهده می شود تطابق خوبی بین داده های تجربی و نتایج عددی بدست آمده از مطالعه حاضر وجود دارد . متوسط خطا حدود ۸% می باشد و حداکثر خطا از ۱۳% تجاوز نمی کند.



شکل ۳. اعتبار سنجی نتایج حاصل از مطالعه جاری

۲٫۵. منحنی های مشخصه و راندمان


نمودارهای مشخصه پمپ مورد مطالعه (نمودارهای دبی-هد) برای دو سیال آب و محلول پلی‌آکریل‌آمید در شکل ۴ نشان داده شده‌اند. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، در دبی‌های پایین، هد پمپ در هنگام استفاده از سیال نیوتنی (آب) بیشتر از محلول پلی‌آکریل‌آمید است. با افزایش دبی، اختلاف هد بین دو سیال کاهش یافته و در دبی‌های بالاتر، هد پمپ برای هر دو سیال تقریباً یکسان می‌شود. این رفتار را می‌توان به اثر هم‌زمان چگالی و خواص رئولوژیکی سیالات بر عملکرد پمپ نسبت داد. از یک سو، آب به‌عنوان سیال نیوتنی دارای چگالی کمتر نسبت به محلول پلی‌آکریل‌آمید است و در شرایط اختلاف فشار کل یکسان، مقدار هد حاصل از آن افزایش پیدا می کند . از سوی دیگر، با افزایش دبی، اثر غیرنیوتنی محلول پلی‌آکریل‌آمید بر الگوی جریان و میزان افت‌های هیدرولیکی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دبی‌های بالاتر، گرانروی ظاهری محلول پلی‌آکریل‌آمید موجب تغییر الگوی جریان و کاهش سرعت جریان در حلزونی پمپ می‌شود (شکل ۸ را ببینید). این کاهش سرعت می‌تواند به کاهش عدد رینولدز منجر شود و در نتیجه، میزان افت‌های ناشی از اصطکاک و آشفتگی در جریان کاهش یابد. بنابراین، بخشی از اثر افزایش گرانروی سیال با کاهش افت‌های هیدرولیکی جبران شده و در نهایت هد تولیدشده توسط پمپ برای محلول پلی‌آکریل‌آمید به هد حاصل از آب نزدیک می‌شود.



شکل ۴: نمودارهای مشخصه پمپ برای سیال نیوتنی و غیرنیوتنی

تاثیر سیال مورد استفاده بر راندمان پمپ در شکل ۵ نشان داده شده است. نتایج نشان می‌دهد که منحنی راندمان برای هر سیال به‌طور قابل‌توجهی متفاوت است. برای آب، بیشینه‌ی راندمان حدود ۷۳٪ می باشد در حالیکه استفاده از سیال غیرنیوتنی حداکثر بازدهی پمپ را تا ۸۳% افزایش می دهد.


افت شدید راندمان پلی آکریل آمید در دبی‌های پایین بیانگر افزایش تلفات اصطکاکی بالاتر این سیال است که نتیجه مستقیم گرانروی بالا می باشد. اما با افزایش دبی، اثرات اینرسی غالب شده و انتقال انرژی بهبود می‌یابد، به‌گونه‌ای که در دبی‌های بالا، سیال غیرنیوتنی عملکرد بهتری از آب نشان می‌دهد. این رفتار غیرخطی تأکید می‌کند که انتخاب نقطه‌ی کار پمپ باید بر اساس نوع سیال صورت پذیرد و نقطه‌ی بهینه‌ی راندمان (BEP) برای هر سیال منحصربه‌فرد است. در نتیجه، برای دستیابی به بیشترین بازدهی انرژی، لازم است دور موتور یا قطر پروانه متناسب با سیال عامل تنظیم شود. این یافته‌ها برای مهندسان در طراحی سیستم‌های چندسیاله حائز اهمیت است.




شکل۵: بازدهی پمپ گریز از مرکز برای سیالات مختلف در دبی های متفاوت

۳/۵. اختلاف فشار کل و توان شفت

نمودار های اختلاف فشار کل پمپ برای دو سیال مختلف بر حسب دبی های مختلف در شکل ۶ نشان داده شده است. مشاهده می شود برای هر دو سیال نیوتنی و غیرنیوتنی با افزایش دبی اختلاف فشار کل کاهش پیدا می کند. دلیل این امر این است که هرچه مقدار سیال بیشتر شود نیاز به انرژی بیشتر می باشد تا انرژی کل آن را افزایش دهد. با توجه به اینکه توان دریافتی از پمپ به همان نسبت افزایش پیدا نمی کند، در دبی های بالاتر سیال کاری اختلاف فشار کل کمتری را تجربه می کند. نکته دیگر در شکل ۶ این مطلب است که در تمام دبی ها اختلاف فشار کل بیشتری بر سیال غیرنیوتنی- نسبت به سیال نیوتنی- وارد می شود که به دلیل چگالی بالاتر آن می باشد. مضافا عدد رینولدز پایین تر باعث می شود که تلفات برای آن کمتر باشد و انرژی منتقل شده در واحد جرم برای آن بیشتر باشد. با توجه به سنگین تر بودن سیال غیرنیوتنی می توان انتظار داشت که گشتاورد و توان مورد نیاز بیشتری برای پمپاژ مورد نیاز است که در شکل ۷ نشان داده شده است.




شکل ۶: اختلاف فشار کل ایجاد شده توسط پمپ گریز از مرکز برای سیالات مختلف در دبی های متفاوت



شکل ۷: توان شفت پمپ گریز از مرکز برای سیالات مختلف

۴/۵. بردارهای سرعت

بردار های سرعت برای سیالات نیوتنی و غیرنیوتنی در دو دبی متفاوت در شکل ۸ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که در دبی های کمتر دو ناحیه چرخشی بر روی پره ها تشکیل می شود و در وارد شدن جریان به صورت مماسی به وولوت اختلال ایجاد می کنند. این امر باعث می شود در دبی های کمتر میزان کمتری از انرژی پمپ به انرژی پتانسیل تبدیل شود و دلیل افزایش سرعت در وولوت نیز همین عامل می باشد. همچنین ملاحظه می شود که استفاده از سیال غیرنیوتنی باعث می شود تا حدودی از سرعت سیال در مجاورت پره ها و همچنین در وولوت کاسته شود که این امر می تواند باعث افزایش فشار استاتیکی گردد. این پدیده در شکل ۱۱ به روشنی نشان داده شده است.




الف) ب)

ج) د)


شکل ۸: بردار های سرعت در ناحیه پروانه و حلزونی پمپ مورد مطالعه برای حالت های مختلف؛ الف) سیال نیوتنی و $\mathbf{Q} = 7\ \frac{\mathbf{m^3}}{\mathbf{hr}}$ ، ب) سیال نیوتنی و $\mathbf{Q} = 20\ \frac{\mathbf{m^3}}{\mathbf{hr}}$ ، ج) سیال غیر نیوتنی و $\mathbf{Q} = 7\ \frac{\mathbf{m^3}}{\mathbf{hr}}$ ، ب) سیال غیر نیوتنی و $\mathbf{Q} = 20\ \frac{\mathbf{m^3}}{\mathbf{hr}}$

۵/۵. توزیع گرانروی ظاهری

میدان گرانروی سیال غیرنیوتنی برای دو دبی مختلف در شکل ۹ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که در ناحیه چشمی پمپ و خط مرزی وولوت و پروانه به دلیل افزایش نرخ کرنش گرانروی کاهش پیدا می کند. همچنین ناحیه افزایش گرانروی برای دبی های کم در ناحیه مقعر پره ها رخ می دهد در صورتی که در دبی های بالاتر ناحیه گرانروی بالا در قسمت محدب اتفاق می افتد. در هر دو مورد این پدیده ها با ناحیه چرخشی که در سینماتیک جریان وجود دارد – شکل ۸ را ببینید– قابل توجیه می باشد.



الف)




ب)

شکل ۹: توزیع لزجت سیال پلی آکریل آمید ۰/۱ % برای دبی الف) $\mathbf{Q = 7\ \frac{m^3}{hr}}$، ب) $\mathbf{Q = 13\ \frac{m^3}{hr}}$


۶/۵. توزیع فشار استاتیکی

با توجه به اینکه وظیفه اصلی پمپ افزایش فشار استاتیکی پمپ می باشد، لذا آگاهی از توزیع فشار استاتیک در نواحی مختلف پمپ از اهمیت برخوردار می باشد. شکل ۱۰ توزیع فشار استاتیکی مطلق را از ناحیه ورودی تا خروجی برای شرایط طراحی نشان می دهد. ملاحظه می شود که فشار در ناحیه پروانه افزایش پیدا می کند. همچنین دیفیوزر قسمت وولوت عاملی است تا افزایش انرژی جنبشی به انرژی پتانسیل تبدیل شود و در نتیجه حداکثر فشار استاتیکی در ناحیه خروجی بدست آید. برای پمپ مورد بررسی با سیال نیوتنی این مقدار به حدود ۳۵۰۰۰۰ پاسکال می رسد.



شکل ۱۰: کانتور فشار پمپ برای سیال نیوتنی در شرایط طراحی ($Q = 13\ \frac{m^3}{hr}$)

توزیع فشار استاتیکی در نواحی پروانه و وولوت برای سیالات مختلف و دبی های متفاوت در شکل ۱۱ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود سیال غیرنیوتنی فشار استاتیکی بیشتری تجربه می کند. این امر به این دلیل است که انرژی منتقل شده به سیال بیشتر صرف افزایش انرژی پتانسیل می شود. نکته دیگر در شکل ۱۱ این است که کاهش دبی باعث می شود فشار استاتیکی در خروجی دیفیوزر افزایش یابد. دلیل این امر این است که سهم اصلی از فشار کل در دبی های کمتر مربوط به انرژی پتانسیل و فشار استاتیکی می باشد.



الف)　　ب)

ج)　　د)

شکل ۱۱ : توزیع فشار استاتیکی در ناحیه پروانه و حلزونی پمپ مورد مطالعه برای حالت های مختلف؛ الف) سیال نیوتنی و $\mathbf{Q = 7\ \frac{m^3}{hr}}$ ، ب) سیال نیوتنی و $\mathbf{Q = 20\ \frac{m^3}{hr}}$ ، ج) سیال غیر نیوتنی و $\mathbf{Q = 7\ \frac{m^3}{hr}}$ ، ب) سیال غیر نیوتنی و $\mathbf{Q = 20\ \frac{m^3}{hr}}$

۶. جمع بندی

در مطالعه حاضر سینماتیک جریان یک سیال غیرنیوتنی رقیق شونده در یک پمپ گریز از مرکز به صورت عددی مورد بررسی قرار گرفت و مقایسه هایی با سیال نیوتنی صورت پذیرفت. نتایج شبیه سازی ها به شرح زیر می باشد:

- در دبی های کمتر، هد پمپ برای سیال نیوتنی بیشتر از سیال غیر نیوتنی می باشد. با افزایش دبی هد سیال غیر نیوتنی و نیوتنی به هم نزدیک می شوند.
- راندمان پمپ با سیال غیر نیوتنی در دبی های بالاتر از راندمان پمپ با سیال نیوتنی بیشتر می باشد. حداکثر راندمان هیدرولیکی پمپ با سیال نیوتنی به حدود ۷۳% می رسد در حالیکه این مقدار برای سیال غیرنیوتنی حدود ۸۳% می باشد.

- اختلاف فشار کل ایجاد شده و توان شفت در همه موارد مورد مطالعه با افزایش دبی به ترتیب کاهش و افزایش می یابد. همچنین سیال غیر نیوتنی باعث اختلاف فشار کل بالاتر و توان بیشتر شفت می شود.
- بردار های سرعت نشان می دهد که دو ناحیه چرخشی در دبی های کمتر در پروانه پمپ ها ایجاد می شود و مسیر جریان نامنظم می شود. با افزایش دبی نواحی چرخشی به یک مورد کاهش پیدا می کند. لذا می توان استنباط کرد اتلافات ناحیه پروانه در دبی های کمتر بیشتر می باشد.
- بردارهای سرعت در سیال غیرنیوتنی از مقادیر مشابه در سیال نیوتنی اندکی کمتر می باشد.
- در ناحیه چشمی پمپ و خط مرزی وولوت و پروانه به دلیل افزایش نرخ کرنش گرانروی سیال غیرنیوتنی کاهش پیدا می کند. همچنین ناحیه افزایش گرانروی برای دبی های کم در ناحیه مقعر پره ها رخ می دهد در صورتی که در دبی های بالاتر ناحیه گرانروی بالا در قسمت محدب اتفاق می افتد.
- سیال غیرنیوتنی در مقایسه با سیال نیوتنی فشار استاتیک بیشتری را در پمپ تجربه می کند.

منابع

[1] Walker CI, Goulas A. Performance Characteristics of Centrifugal Pumps When Handling Non-Newtonian Homogeneous Slurries. Proc. Inst. Mech Eng 1984;198(A):41–9.
[2] Pullum L, Graham LJW, Rudman M. Centrifugal Pump Performance Calculation for Homogeneous and Complex Heterogeneous Suspensions. J South Afr Inst Min Metall 2007;107:373–79.
[3] Sery G, Kabamba B, Slatter P. Paste Pumping with Centrifugal Pumps: Evaluation of the Hydraulic Institute Chart De-Rating Procedures. Proceedings of the Ninth International Seminar on Past and Thickened Tailings 3-7 April 2006, Perth, Australia, pp. 403–12
[4] H. . S. Sabty and H. Khalaf, "A Numerical Studying Centrifugal Pumps PerformanceUsing Non-Newtonian Fluids", Rafidain J. Eng. Sci., vol. 3, no. 2, pp. 224–234, Aug. 2025, doi: 10.61268/691qd484.
[5] Buratto, C., et al. CFD study on special duty centrifugal pumps operating with viscous and non-Newtonian fluids. Proceedings of 11 thEuropean Conference on Turbomachinery Fluid dynamics & Thermodynamics ETC11, 2015
[6] Zanini N, Suman A, Piovan M, Pinelli M. Centrifugal pump performance derating with non-Newtonian slurries. Journal of the Global Power and Propulsion Society. 2025;9:47–57. doi:10.33737/jgpps/202255.
[7] Cao, Weidong, et al. "Validation and simulation of cavitation flow in a centrifugal pump by filter-based turbulence model." Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 16.1 (2022): 1724-1738.
[8] A. El. Maakoul, A. Laknizi, S. Saadeddine, M. El. Metoui, A. Zaite, M. Meziane, and A.B. Abdellah, " Numerical comparison of shell-side performance for shell and tube heat exchangers with trefoil-hole, helical and segmental baffles," Applied Thermal Engineering, vol. 109, pp. 175-185, 2016.
[9] F. R. Menter. "Two-Equation Eddy-Viscosity Turbulence Models for Engineering Applications," AIAA Journal., vol. 32, no. 8, pp. 1598-1605, August 1994.
[10] A. Hasanpour, M. Farhadi, K Sedighi, —Intensification of heat exchangers performance by modified and optimized twisted tapes, Chemical Engineering & Processing: Process Intensification, pp. 276-285, Vol. 120, 2017.
[11] Karimi, Safoora, et al. "The drag coefficient prediction of a rising bubble through a non-Newtonian fluid." Amirkabir Journal of Mechanical Engineering 52.4 (2019): 863-880.
[12] ANSYS Inc., ANSYS CFX-Solver Theory Guide, Release 17.0, Canonsburg, PA, USA: ANSYS Inc., Jan. 2016.
[13] H. K. Versteeg and W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics- the finite volume method, 2nd Ed, England: Pearson, 2007

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بهره‌گیری هماهنگ از اینورترهای هوشمند، نقاط باز نرم و فنرهای الکتریکی برای افزایش همزمان ظرفیت میزبانی PV و بهبود کیفیت توان در شبکه‌های توزیع فعال

حسن حیدری [۱]، نوید غفارزاده [۲]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق-قدرت،قزوین masoud.hdr2021@gmail.com
[۲] استاد گروه مهندسی برق-قدرت، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین
Email: ghaffarzadeh@eng.ikiu.ac.ir

چکیده

ظرفیت میزبانی (HC) منابع فتوولتائیک (PV) در شبکه‌های توزیع به‌دلیل نقض قیود ولتاژ و جریان خطوط محدود می‌شود. این مقاله یک چارچوب بهینه‌سازی یکپارچه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک (GA) برای افزایش هماهنگ HC و بهبود کیفیت توان با بهره‌گیری هم‌زمان از سه فناوری الکترونیک قدرت شامل اینورتر هوشمند(SI) ، نقطه باز نرم (SOP) و فنر الکتریکی (ES) ارائه می‌دهد. نوآوری اصلی، مدل‌سازی هماهنگ این سه تجهیز در سطح تولید، اتصال فیدرها و مصرف در قالب یک مسئله بهینه‌سازی واحد و نیز به‌کارگیری یک مرحله غربالگری چندمعیاره مبتنی بر شاخص‌های بار محلی، فاصله الکتریکی و افت ولتاژ پایه برای انتخاب شین‌های کاندید پیش از اجرای GA است. علاوه بر این، ارزیابی جامع رفتار شبکه در چهار پلن مطالعاتی شامل بیشینه‌سازی ظرفیت میزبانی بدون محدودیت صادرات، بهبود کیفیت توان در شرایط عدم صادرات، آزادسازی صادرات تا ۵۰ درصد بار و اعتبارسنجی با مقاله مرجع، تصویری کامل از عملکرد تجهیزات در شرایط بهره‌برداری متفاوت ارائه می‌دهد. در شبکه استاندارد IEEE 33-bus، غربالگری به انتخاب ۱۲ شین برایPV ، ۸ شین برای ES و پنج خط ارتباطی برای SOP منجر می‌شود. متغیرهای تصمیم شامل ظرفیتPV ، ES، SOPو ضریب اضافه‌ظرفیت اینورترها به‌صورت گسسته در کروموزوم ۳۷ ژنی کدگذاری شده‌اند. تابع هدف به‌صورت چندهدفه با وزن‌های قابل تنظیم، HC، تلفات توان اکتیو، انحراف ولتاژ و هزینه تجهیزات را هم‌زمان کمینه می‌کند و قیود از طریق جریمه اعمال می‌شوند. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد SOP مؤثرترین تجهیز در افزایش HC است و ترکیب SOPو ES ظرفیت میزبانی را به ۸۰۰۰ کیلووات (افزایش ۶٫۷ درصد) می‌رساند. همچنین ترکیب SI و ES با هزینه ۱۳٬۵۰۰ دلار بهترین انحراف ولتاژ (۰٫۶۱۲۸ پریونیت) را نتیجه می‌دهد و کاهش ۳۸٫۸ درصدی تلفات تطابق مناسبی با مقاله مرجع دارد. چارچوب پیشنهادی ابزاری کارآمد برای برنامه‌ریزی شبکه‌های توزیع فعال با نفوذ بالای PV است.

واژه‌هاي كليدي

PV Hosting، SI، SOP، ES ، GA.

۱-متن مقاله

افزایش نفوذ منابع فتوولتائیک (PV) در شبکه‌های توزیع، ضمن مزایای زیست‌محیطی، چالش‌های بهره‌برداری مانند اضافه‌ولتاژ، افزایش تلفات و تراکم خطوط را ایجاد کرده و «ظرفیت میزبانی» (HC) شبکه را محدود می‌سازد [۱]. در پژوهش‌های اولیه، تجهیزات سنتی مانند OLTC و بانک‌های خازنی به‌کار گرفته می‌شدند، اما پاسخ کند و عملکرد گسسته آن‌ها در برابر تغییرات سریع PV ناکارآمد بوده است [۲]. با تصویب استاندارد IEEE 1547-2018، اینورترهای هوشمند (SI) با قابلیت‌های کنترلی پیشرفته معرفی شدند [۳]. راهبردهای Volt-VAR و Volt-Watt در [٤] و [٥] بررسی شده و نشان داده شده است که کنترل محلی توان راکتیو می‌تواند اضافه‌ولتاژ را کاهش دهد؛ اما محدودیت ظرفیت مبدل در اوج تولید، کارایی این روش‌ها را محدود می‌کند [٦]. برای کاهش اثرات اقتصادی کاهش توان، ترکیب SI با ذخیره‌ساز در [۷] پیشنهاد شد. در ادامه، کنترل‌های توزیع‌شده برای هماهنگی اینورترها در [۸] توسعه یافتند.

به‌طور موازی، ادوات نقطه باز نرم (SOP) با ساختار مبدل پشت‌به‌پشت معرفی شدند [۹] و توانایی آن‌ها در مدیریت توان بین فیدرها و بهبود بهره‌برداری در [۱۰] مرور شد. کاربرد SOP در کنترل ولتاژ و توان راکتیو در [۱۱] و [۱۲] بررسی گردید و تحلیل‌های فنی-اقتصادی در [۱۳] صرفه آن را تأیید کردند. همچنین، بهینه‌سازی مکان و ظرفیت SOP برای افزایش HC در [١٤] انجام شد و مدل هماهنگ SOP و SI در مقاله پایه اول [۱۵] توسعه یافت. از سوی دیگر، فنرهای الکتریکی (ES) به‌عنوان فناوری سمت تقاضا در [١٦] معرفی شدند و مدل تحلیلی آن‌ها در [۱۷] ارائه گردید. نسل دوم ES با قابلیت کنترل هم‌زمان توان در [۱۸] و [۱۹] معرفی شد، و ترکیب آن با PV در [۲۰] و کاربرد سه‌فاز آن در [۲۱] بررسی شد. هماهنگی SOP و ES در مقاله پایه دوم [۲۲] نشان داده شد، اما این پژوهش فاقد SI و هدف افزایش HC بود.

در حوزه الگوریتم‌های بهینه‌سازی، الگوریتم ژنتیک در مقاله پایه اول [۱۵] به‌عنوان ابزار حل مسئله غیرخطی معرفی شده و عملکرد مناسبی ارائه داده است. با این وجود، هیچ مطالعه‌ای چارچوبی جامع برای بهره‌برداری هم‌زمان از SI، SOP و ES با هدف افزایش HC و بهبود کیفیت توان ارائه نکرده است. پژوهش حاضر با پر کردن این خلأ، یک مدل بهینه‌سازی یکپارچه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک پیشنهاد می‌دهد که عملکرد سه فناوری را در چهار پلن بهره‌برداری ارزیابی می‌کند.

۲-مدل‌سازی مسئله و فرمول‌بندی بهینه‌سازی

۲ / ۱-مدل پخش بار شبکه توزیع

مدل ریاضی شبکه توزیع شعاعی با استفاده از معادلات DistFlow توصیف می‌شود. برای شاخه بین باس‌های i و j، توان اکتیو عبوری مطابق رابطه (۱) به‌دست می‌آید:

$$P_{ij} = P_j + \Sigma P_{jk} + R_{ij} \cdot (I_{ij})^2 \qquad (۱)$$

که در آن P_{ij}توان اکتیو عبوری از شاخه ij، P_j توان اکتیو خالص تزریقی در باس j، R_{ij}مقاومت شاخه ij، I_{ij} جریان عبوری از شاخه ij و ΣP_{jk} مجموع توان اکتیو شاخه‌های پایین‌دست باس j است. به‌طور مشابه، موازنه توان راکتیو در رابطه (۲) بیان می‌شود:

$$Q_{ij} = Q_j + \Sigma Q_{jk} + X_{ij} \cdot (I_{ij})^2 \qquad (۲)$$

که در آن Q_{ij} توان راکتیو عبوری از شاخهij ، Q_j توان راکتیو خالص تزریقی در باس j وX_{ij} راکتانس شاخه ij است. افت ولتاژ در طول شاخه نیز از رابطه (۳) محاسبه می‌شود:

که در آن V_i و V_j به‌ترتیب ولتاژ باس‌های ابتدا و انتهای شاخه ij هستند. رابطه بین جریان شاخه و توان‌های عبوری نیز به‌صورت رابطه (۴) برقرار است:

$$V_j^2 = V_i^2 - 2\left(R_{ij} \cdot P_{ij} + X_{ij} \cdot Q_{ij}\right) + \left(R_{ij}^2 + X_{ij}^2\right) \cdot I_{ij}^2 \qquad (۳)$$

$$(V_i)^2 \cdot (I_{ij})^2 = (P_{ij})^2 + (Q_{ij})^2 \qquad (۴)$$

توان خالص تزریقی در هر باس از تفاضل تولید و مصرف به‌دست می‌آید. توان راکتیو مؤثر بار (Q_{eff_L},j) تابعی از عملکرد فنر الکتریکی (ES) بوده و در بخش ۲-۳-۳ تشریح می‌شود:

$$P_j=P_{G,j}-P_{L,j} \quad (۵)$$

$$Q_j=Q_{G,j}-Q_{ef,f,j} \quad (۶)$$

که در آن $P_{G,j}$ و $Q_{G,j}$توان‌های اکتیو و راکتیو تولیدی (شامل PV، اینورتر و SOP) و $P_{L,j}$ و $Q_{ef,f,j}$توان‌های اکتیو و راکتیو مؤثر مصرفی در باس j هستند. قیود بهره‌برداری

$$(V_{min})^2 \le (V_j)^2 \le (V_{max})^2 \quad (۷)$$

شبکه شامل حدود ولتاژ و ظرفیت حرارتی خطوط است:

که در آن V_{min} و V_{max}حدود مجاز ولتاژ (به‌ترتیب ۰٫۹۵ و ۱٫۰۵ پریونیت) و $I_{ij,max}$ جریان حرارتی مجاز شاخه ij است.

۲٫۲-غربالگری شین‌های کاندید و انتخاب فضای جستجو

$$(I_{ij})^2 \le (I_{ij,max})^2 \quad (۸)$$

برای کاهش فضای جستجوی الگوریتم ژنتیک (GA)، پیش از اجرای بهینه‌سازی، شین‌های مستعد نصب تجهیزات با یک شاخص ترکیبی (CSI) شناسایی می‌شوند. این شاخص از سه معیار فنی تشکیل شده است: شاخص بار محلی (LLI)، شاخص فاصله الکتریکی (EDI) و شاخص افت ولتاژ پایه (BVDI) که به‌ترتیب در روابط (۹) تا (۱۱) تعریف می‌شوند:


$$LLI_i=\frac{P_{Load,i}-min(P_{Load})}{max(P_{Load})-min(P_{Load})} \quad (۹)$$

$$EDI_i=\frac{R_{total,i}-min(R_{total})}{max(R_{total})-min(R_{total})} \quad (۱۰)$$

$$BVDI_i=\frac{(1-V_{base,i})-min(1-V_{base})}{max(1-V_{base})-min(1-V_{base})} \quad (۱۱)$$

که در آن $P_{Load,i}$توان اکتیو بار باس i، $R_{total,i}$ مقاومت تجمعی مسیر از باس i تا پست، و $V_{base,i}$ ولتاژ باس i در پخش بار پایه (پریونیت) است. توابع min و max نیز کمینه و بیشینه هر شاخص در میان تمامی باس‌های شبکه را نشان می‌دهند.امتیاز نهایی هر باس از ترکیب خطی سه شاخص فوق با ضرایب وزنی متناسب با اولویت هر تجهیز محاسبه می‌شود:

$$CSI_i=w_1 LLI_i+w_2 EDI_i+w_3 BVDI_i \quad (۱۲)$$



شکل ۱ .شبکه توزیع استانداردIEEE 33 bus با نمایش Tie Line ها و نمونه نصب تجهیزات کنترلی

برای PV ها با اولویت تأمین بار، $(w_1, w_2, w_3) = (0.4, 0.4, 0.2)$ و برای ES ها با اولویت پشتیبانی ولتاژ، $(w_1, w_2, w_3) = (0.45, 0.35, 0.2)$ در نظر گرفته شده‌اند.

پس از رتبه‌بندی بر اساسCSI ، ۱۲ شین برتر به‌عنوان کاندید مشترک اولیه برای نصب PV و ES انتخاب می‌شوند (این تعداد مبتنی بر غربالگری چندمعیاره بوده که ضمن تأمین پوشش نقاط بحرانی از نظر بار، افت ولتاژ و عمق الکتریکی، با حذف شین‌های نزدیک به پست، فضای جستجوی الگوریتم را به‌طور هدفمند کاهش می‌دهد).

$$\text{Candidate\_Bus} = \{8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 30, 31, 32\} \quad (۱۳)$$

برای SOPها نیز هرپنج نقطه اتصال طبیعی (Tie-lines) موجود در شبکه به‌عنوان کاندید نصب در نظر گرفته می‌شوند .

۲٫۳-مدل‌سازی تجهیزات کنترلی

۲٫۳٫۱-مدل اینورتر هوشمند (SI)

در این پژوهش، برخلاف مدل‌های ساده که یک ضریب ثابت برای تمامی اینورترها در نظر می‌گیرند، ضریب اضافه‌ظرفیت اینورتر ($k_{inv,i}$) به‌صورت یک متغیر مستقل گسسته برای هر واحد PV تعریف می‌شود. این ضریب از مجموعه {۱٫۰، ۱٫۱، ۱٫۲، ۱٫۳} انتخاب شده و ظرفیت ظاهری اینورتر را مطابق رابطه (۱۴) تعیین می‌کند:

$$S_{inv,i} = k_{inv,i} \cdot P_{PV,i} \quad (۱۴)$$

که در آن $S_{inv,i}$ ظرفیت ظاهری اینورتر در باس (kVA)i، $k_{inv,i}$ ضریب اضافه‌ظرفیت مستقل اینورتر در همان باس و $P_{PV,i}$ ظرفیت نامی واحد فتوولتائیک نصب‌شده در باس (kW)i است.

توان راکتیو اینورتر توسط دو محدودیت اصلی مقید می‌شود: محدودیت ظرفیت ظاهری (دایره P-Q) و محدودیت حداقل ضریب توان (PF=0.94). حداکثر توان راکتیو قابل تبادل از کمینه این دو محدودیت محاسبه می‌شود:

$$Q_{Inv,i}^{max} = \min\left(\sqrt{S_{inv,i}^2 - P_{pv,i}^2},\ S_{Inv,i}\ \tan\beta_{max}\right) \quad (۱۵)$$

β_{max} حداکثر زاویه توان مجاز متناظر با ضریب توان ۰٫۹۴ ($\tan\beta_{max} \approx 0.362$) است. جمله $\sqrt{S_{inv,i}^2 - P_{pv,i}^2}$ محدودیت ناشی از ظرفیت مبدل و جمله $S_{Inv,i}\ \tan\beta_{max}$ محدودیت ناشی از الزام حداقل ضریب توان را اعمال می‌کند. حداقل توان راکتیو نیز به‌صورت متقارن تعریف می‌شود:

$$Q_{Inv,i}^{min} = -Q_{Inv,i}^{max} \quad (۱۶)$$

نقطه کار نهایی اینورتر توسط یک کنترل‌کننده محلی Volt/VAr و بر اساس انحراف ولتاژ شین از مقدار نامی (۱٫۰ pu) تعیین شده و سپس به بازه $[\ Q_{Inv,i}^{min},\ Q_{Inv,i}^{max}\ ]$ محدود می‌گردد. ظرفیت هر واحد PV نیز به‌صورت گسسته و با گام‌های ۱۰۰ کیلووات (در پلن‌های A و C) یا ۵۰ کیلووات (در پلن B) از صفر تا سقف مجاز (برای نمونه ۳۰۰۰ کیلووات) انتخاب می‌شود.

۲٫۳٫۲-مدل نقطه اتصال نرم (SOP)

نقطه اتصال نرم با ساختار مبدل پشت‌به‌پشت (Back-to-Back VSC) مدل شده و تلفات داخلی آن ناچیز فرض می‌شود. موازنه توان اکتیو بین دو ترمینال i و j مطابق رابطه (۱۷) برقرار است:

$$P_{SOP,i} + P_{SOP,j} = 0 \quad (۱۷)$$

که در آن $P_{SOP,i}$ و $P_{SOP,j}$ به‌ترتیب توان اکتیو تزریقی به ترمینال‌های i و j هستند. محدودیت ظرفیت ظاهری هر ترمینال به‌صورت مستقل مطابق روابط (۱۸) و (۱۹) اعمال می‌شود:

$$(P_{SOP,i})^2 + (Q_{SOP,i})^2 \le (S_{SOP})^2 \quad (۱۸)$$

$$(P_{SOP,j})^2 + (Q_{SOP,j})^2 \le (S_{SOP})^2 \quad (۱۹)$$

که در آن $Q_{SOP,i}$ و $Q_{SOP,j}$ توان راکتیو تزریقی و S_{SOP} ظرفیت نامی مبدل (kVA) است. ظرفیت SOP از مجموعه گسسته برای هر پلن (به طور مثال مجموعه مقادیر پلن D به صورت {۰, ۲۰۰, ۳۰۰۰, ۴۰۰, ۵۰۰} کیلوولت‌آمپر) انتخاب می‌شود. توان اکتیو عبوری از SOP توسط یک کنترل‌کننده محلی مبتنی بر تابع tanh و متناسب با اختلاف ولتاژ دو ترمینال تعیین می‌گردد و توان راکتیو هر سمت نیز به‌طور مستقل با کنترل Droop ولتاژ محلی تنظیم می‌شود.

۲٫۳٫۳-مدل فنر الکتریکی (ES-1)

فنر الکتریکی نسل اول (ES-1) به‌صورت سری با بخش غیربحرانی بار متصل می‌شود. بار غیربحرانی (NC) به‌صورت امپدانس ثابت مدل شده و توان‌های اکتیو و راکتیو آن به‌ترتیب از روابط (۲۰) و (۲۱) محاسبه می‌شوند:

$$P_{NC,j}=\frac{V_{NC,j}^2}{Z_{NC,j}}\cos\left(\varphi_{NC,j}\right) \quad (۲۰)$$

$$Q_{NC,j}=\frac{V_{NC,j}^2}{Z_{NC,j}}\sin\left(\varphi_{NC,j}\right) \quad (۲۱)$$

که در آن $V_{NC,j}$ ولتاژ دو سر بار غیربحرانی، $Z_{NC,j}$ امپدانس معادل بار غیربحرانی و $\varphi_{NC,j}$ زاویه ضریب توان آن است. با توجه به اتصال سری فنر، ولتاژ دو سر بار غیربحرانی با ولتاژ شین (V_j) متفاوت بوده و رابطه بین آن‌ها از معادله (۲۲) به‌دست می‌آید:

$$V_j^2=V_{NC,j}^2+\left(\frac{Q_{ES,j}Z_{NC,j}}{V_{NC,j}}\right)^2+2Q_{ES,j}Z_{NC,j}\sin\left(\varphi_{NC,j}\right) \quad (۲۲)$$

که در آن $Q_{ES,j}$ توان راکتیو مبادله‌شده توسط فنر الکتریکی در باس j است. پس از محاسبه V_{NC} و به‌روزرسانی بار غیربحرانی، بار مؤثر باس از مجموع بار بحرانی (C) و بار غیربحرانی جدید به‌دست می‌آید:

$$P_{eff_L,j} = P_{c,j}+ P_{NC,j} \quad (۲۳)$$

$$Q_{eff_L,j} = Q_{C,j} + Q_{NC,j} \quad (۲۴)$$

که در آن $P_{eff_L,j}$ توان اکتیو مؤثر بار باس j و $Q_{eff_L,j}$ توان راکتیو موثر باس j است.

فرض می‌شود ۴۰٪ از بار هر شین، بار غیربحرانی است و فنر الکتریکی نسل اول (ES-1) به‌صورت سری با همان بخش قرار می‌گیرد. از آنجا که در حلقه سری جریان ثابت است، توان راکتیو مبادله‌شده با تغییر ولتاژ اعمال‌شده متناسب خواهد بود. مطابق رابطه (۲۵)، توان ظاهری بخش غیربحرانی بار به‌صورت زیر تعیین می‌شود:

$$S_{NC,j}= 0.4 \times S_{load,j} \quad (۲۵)$$

که در آن $S_{NC,j}$ توان ظاهری بار غیربحرانی شین j و $S_{load,j}$ توان ظاهری کل بار همان شین است. اگر حداکثر تغییر ولتاژ مجاز دو سر بار غیربحرانی در اثر عملکرد ES-1 برابر ۱۵٪ در نظر گرفته شود، سقف توان راکتیو قابل مبادله مطابق رابطه (۲۶) از ضرب این دو مقدار به دست می‌آید:

$$Q_{ES,j}^{max}= 0.15 \times S_{NC,j} = 0.15 \times 0.4 \times S_{load,j} \approx 0.06 \times S_{load,j} \quad (۲۶)$$

که در آن $S_{load,j}$ توان ظاهری بار متصل به باس j است.

حداکثر توان راکتیو قابل نصب برای ES در هر شین، بر اساس ۶٪ توان ظاهری بار محلی تعیین و به گام‌های ۵ کیلوواری گسسته می‌شود (گامی سازگار با مبدل‌های واقعی ES در ولتاژ ۱۲٫۶۶ کیلوولت و برای ایجاد تعادل میان دقت مدل‌سازی و حجم فضای جستجو). از میان ۱۲ شین اولیه، شین‌های ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۷ به‌دلیل نداشتن حداقل ظرفیت بار حذف شدند و مجموعه مقادیر نهایی هر شین کاندید در جدول ۱ ارائه شده است.

جدول ۱: تعیین ظرفیت‌های مجاز گسسته فنرهای الکتریکی (ES-1) در شین‌های کاندید نهایی

شین	توان اکتیو (kW)	توان راکتیو (kVAr)	توان ظاهری (kVA)	حداکثر گام (kVAr)	مجموعه مقادیر گسسته (kVAr)
۸	۲۰۰	۱۰۰	۲۲۳٫۶	۱۰	{۱۰,۵,۰}
۱۴	۱۲۰	۸۰	۱۴۴٫۲	۵	{۵,۰}
۱۸	۹۰	۴۰	۹۸٫۵	۵	{۵,۰}
۲۴	۴۲۰	۲۰۰	۴۶۵٫۲	۲۵	{۲۵,۲۰,۱۵,۱۰,۵,۰}
۲۵	۴۲۰	۲۰۰	۴۶۵٫۲	۲۵	{۲۵,۲۰,۱۵,۱۰,۵,۰}
۳۰	۲۰۰	۱۰۰	۲۲۳٫۶	۱۰	{۱۰,۵,۰}
۳۱	۱۵۰	۷۰	۱۶۵٫۵	۵	{۵,۰}

۳۲	۲۱۰	۱۰۰	۲۳۲/۶	۱۰	{۱۰,۵,۰}	

۲/۴-فرمول‌بندی مسئله بهینه‌سازی

۲/۴/۱-تابع هدف و تابع برازش

تابع برازش (Fitness) به‌صورت یک تابع کمینه‌سازی چندهدفه با قابلیت تنظیم وزن‌ها متناسب با هر پلن مطالعاتی تعریف می‌شود:

$$Fitness = -w_{HC}\cdot HC + w_{Loss}\cdot Loss + w_{VD}\cdot VD + w_{Cost}\cdot TotalCost + Penalty \quad (۲۷)$$

که در آن HC مجموع ظرفیت نصب‌شده فتوولتائیک (KW)، Loss تلفات توان اکتیو شبکه(kW)، VD مجموع انحراف ولتاژ شین‌ها از مقدار نامی (پریونیت)، TotalCost هزینه سرمایه‌گذاری تجهیزات کمکی (دلار) و w_{HC}، w_{Loss}، w_{VD} و w_{Cost} ضرایب وزنی هر جمله (قابل تنظیم بر اساس پلن) هستند. عبارت Penalty مجموع وزنی جریمه‌های مربعی تخطی از قیود است که با وزن‌های بسیار بزرگ ($w = 10^{12}$) از ورود پاسخ‌های نامعتبر جلوگیری می‌کند:

$$Penalty = w_V\cdot C_V + w_I\cdot C_I + w_{Rev}\cdot C_{Rev} + w_{HC}\cdot C_{HC} + w_N\cdot C_N \quad (۲۸)$$

که در آن C_V جریمه تخطی از حدود ولتاژ، C_I جریمه اضافه‌بار خطوط، C_{Rev}جریمه توان برگشتی، C_{HC} جریمه تجاوز از سقف ظرفیت میزبانی و C_N جریمه تعداد تجهیزات مازاد است.

۲/۴/۲-متغیرهای تصمیم و ساختار کروموزوم

مکان‌یابی تجهیزات با رویکرد ضمنی (Implicit) انجام می‌شود: انتخاب مقدار صفر برای هر ژن به معنای عدم نصب تجهیز در آن نقطه است. کروموزوم نهایی با ۳۷ ژن (مطابق رابطه ۳۰) تمامی متغیرهای تصمیم را یکپارچه می‌کند:

$$X = [PV_{1:12} \mid ES_{1:8} \mid SOP_{1:5} \mid K_{inv\,1:12}] \quad (۲۹)$$

که در آن $PV_{1:12}$ ظرفیت PV در ۱۲ شین کاندید ، $ES_{1:8}$ ظرفیت ES در ۸ شین کاندید، $SOP_{1:5}$ ظرفیت SOP در ۵ خط Tie و $K_{inv\ 1:\ 12}$ ضرایب مستقل اینورتر هستند.

۳-تعریف پلن‌های مطالعاتی

برای ارزیابی جامع تأثیر تجهیزات کنترلی در شرایط مختلف بهره‌برداری، چهار پلن مطالعاتی تعریف شده است که هدف، قید اصلی و فضای جستجوی هر یک در جدول ۶ خلاصه شده است. این چهار پلن طیف کاملی از آزادترین حالت (بدون محدودیت صادرات) تا مقیدترین حالت (بدون صادرات) و در نهایت حالت اعتبارسنجی با مقاله مرجع را پوشش می‌دهند.

ظرفیت مجاز فنر الکتریکی (ES) در تمام پلن‌ها مطابق مجموعه اختصاصی هر شین (جدول ۲) تعیین می‌شود و حداکثر تعداد آن ۸ واحد است. ضریب اضافه‌ظرفیت اینورتر نیز در همه پلن‌ها از مجموعه {۱٫۰ ,۱٫۱ ,۱٫۲ ,۱٫۳} انتخاب می‌گردد.جمع بار کل بارشبکه مورد مطالعه ۳۷۱۵ کیلو وات میباشد.

جدول ۲: مشخصات پلن‌های مطالعاتی و فضای جستجوی هر پلن

پلن	هدف اصلی	سقف HC (KW)	حد مجاز صادرات (KW)	حداکثر تعداد PV	ظرفیت PV مجاز (KW)	ظرفیت SOP مجاز (KVA)
A	بیشینه‌سازی HC بدون محدودیت صادرات	نامحدود (تا اشباع)	آزاد	۱۲	گسسته با گام ۱۰۰ تا ۱۰۰۰	{۰, ۲۰۰, ۳۰۰, ۴۰۰, ۵۰۰}

B	بهبود کیفیت توان در شرایط خودکفایی	۳۷۰۰	۰	۵	گسسته با گام ۵۰ تا ۱۰۰۰	{۰, ۲۰۰, ۳۰۰, ۴۰۰, ۵۰۰}
C	آزادسازی صادرات تا ۵۰٪ بارکل شبکه	۵۵۵۰	۱۸۵۰	۵	گسسته با گام ۵۰ تا ۱۵۰۰	{۰, ۲۰۰, ۳۰۰, ۴۰۰, ۵۰۰}
D	اعتبارسنجی و توسعه مدل	۲۵۰۰ (ثابت)	۰	۵ (ثابت)	{۵۰۰, ۰}	{۰, ۲۰۰, ۳۰۰, ۴۰۰, ۵۰۰}

در هر یک از پلن‌های A تا D، هشت سناریوی استاندارد با نام Case 1 تا Case 8 ارزیابی می‌شوند که بیانگر ترکیب‌های مختلف تجهیزات کنترلی در کنار واحدهای PV هستند.

جدول ۳: قیود بهره‌برداری و پارامترهای مشترک در تمامی پلن‌های مطالعاتی

پارامتر	مقدار / توضیح	مبنای تعیین
ولتاژ مجاز شین‌ها	۰٫۹۵ ≤ ۱٫۰۵V pu	استاندارد IEEE 1547 و رویه متداول بهره‌برداری شبکه‌های توزیع
حداکثر مربع جریان خطوط	$I^2\_max = 0.001920\ pu^2$	ظرفیت حرارتی خطوط شبکه ۳۳ باس IEEE
انحراف ولتاژ (VD)	مجموع انحرافات از ۱ pu	مقدار حدی مشخص ندارد؛ هرچه کمتر باشد، پروفیل ولتاژ یکنواخت‌تر است
توان تبادلی با پست (مثبت +)	دریافت توان از پست	شبکه از شبکه بالادست توان دریافت می‌کند (حالت سنتی یا تولید کم)
توان تبادلی با پست (منفی −)	صادرات توان به پست	شبکه به شبکه بالادست توان تزریق می‌کند (نفوذ بالای PV)
مجموع توان اکتیو مصرفی شبکه	۳۷۱۵ کیلو وات	مجموع بارهای شبکه ۳۳ باس IEEE

در هر یک از پلن‌های A تا D، هشت سناریوی استاندارد با نام Case 1 تا Case 8 ارزیابی می‌شوند که بیانگر ترکیب‌های مختلف تجهیزات کنترلی در کنار واحدهای PV هستند.

۴٫۱-نتایج پلن A (بیشینه‌سازی ظرفیت میزبانی)

جدول ۴: نتایج کیفیت توان سناریوهای پلن A

Case	تجهیزات فعال	HC (kW)	تلفات (kW)	انحراف ولتاژ (pu)	Vmin (pu)	Vmax (pu)	Max I^2 (pu^2)	توان تبادل با پست (kW)
۱	PV	۷۵۰۰	۲۴۸٫۵۷	۰٫۸۸۲۳	۰٫۹۹۶۲	۱٫۰۴۷۳	۰٫۰۰۱۸۸۲	-۳۵۳۶٫۴۳
۲	PV+SI	۷۲۰۰	۲۷۶٫۵۲	۰٫۶۴۷۳	۰٫۹۹۵۹	۱٫۰۴۷۴	۰٫۰۰۱۹۰۸	-۳۲۰۸٫۴۸
۳	PV+SOP	۷۹۰۰	۲۴۵٫۰۲	۰٫۹۳۵۹	۰٫۹۹۶۲	۱٫۰۴۹۷	۰٫۰۰۱۹۰۹	-۳۵۴۴٫۲۶
۴	PV+ES	۷۶۰۰	۲۲۶٫۰۱	۰٫۶۶۳۳	۰٫۹۹۶۲	۱٫۰۴۳۶	۰٫۰۰۱۹۱۸	-۳۵۶۰٫۳۹

۵	PV+SI+SOP	۷۷۰۰	۳۲۳٫۱۸	۰٫۷۸۱۷	۰٫۹۹۵۷	۱٫۰۴۸۷	۰٫۰۰۱۸۹۰	-۲۹۹۰٫۳۳
۶	PV+SI+ES	۷۶۰۰	۲۶۷٫۹۳	۰٫۶۱۲۸	۰٫۹۹۶۲	۱٫۰۴۹۹	۰٫۰۰۱۹۱۳	-۳۵۱۹٫۱۸
۷	PV+SOP+ES	۸۰۰۰	۲۶۴٫۷۸	۰٫۸۱۲۰	۰٫۹۹۶۲	۱٫۰۴۵۴	۰٫۰۰۱۹۱۹	-۳۵۴۳٫۴۲
۸	PV+SI+SOP+ES	۸۰۰۰	۲۵۱٫۱۳	۰٫۸۷۰۹	۰٫۹۹۶۰	۱٫۰۴۸۹	۰٫۰۰۱۹۰۱	-۳۳۶۰٫۴۰

جدول ۵: مکان‌یابی بهینه تجهیزات در پلن A

Case	PV (kW) و ضریب اینورتر ($\mathbf{k_{inv}}$) داخل پرانتز	SOP (kVA)	ES (kVAr)
۱	۸:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۳:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۸:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۲۱۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۷۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۳۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۷۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۱۱۰۰(۱٫۰۰)	-	-
۲	۸:۸۰۰(۱٫۰۰)، ۱۳:۲۰۰(۱٫۲۰)، ۱۴:۳۰۰(۱٫۲۰)، ۱۵:۱۰۰(۱٫۲۰)، ۱۶:۳۰۰(۱٫۱۰)، ۱۷:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۱۸:۴۰۰(۱٫۱۰)، ۲۴:۲۲۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۳۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۲۰۰(۱٫۱۰)، ۳۲:۹۰۰(۱٫۰۰)	-	-
۳	۸:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۷۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۲۳۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۲۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۹۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۱۰۰۰(۱٫۰۰)	۵۰۰Tie2: ۴۰۰Tie4: ۴۰۰Tie5:	-
۴	۸:۲۰۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۸:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۸۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۲۲۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۳۰۰(۱٫۰۰)	-	۸:۵، ۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۰، ۲۵:۲۵، ۳۰:۵، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰
۵	۸:۲۰۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۸:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۸۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۲۲۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۳۰۰(۱٫۰۰)	۵۰۰Tie2: ۵۰۰Tie4: ۵۰۰Tie5:	-
۶	۱۳:۲۰۰(۱٫۱۰)، ۱۴:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۸:۶۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۲۱۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۲۵۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۸۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۱۰۰۰(۱٫۰۰)	-	۸:۱۰، ۱۸:۵، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵
۷	۱۳:۲۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۶۰۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۳۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۶۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۲۴۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۹۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۹۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۶۰۰(۱٫۰۰)	۵۰۰Tie2: ۵۰۰Tie4:	۸:۵، ۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۰، ۲۵:۲۰، ۳۰:۵، ۳۱:۵، ۳۲:۵
۸	۸:۱۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۳:۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۲۰۰(۱٫۱۰)، ۲۴:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۳۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۱۱۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۱۰۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۵۰۰(۱٫۱۰)	۵۰۰Tie2: ۵۰۰Tie4: ۵۰۰Tie5:	۸:۱۰، ۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۰، ۲۵:۱۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰

۴٫۲-نتایج پلن B (بهبود کیفیت توان - عدم صادرات توان)

جدول ۶: شاخص‌های کیفیت توان در سناریوهای پلن B

Case	تجهیزات فعال	HC (kW)	تلفات (kW)	انحراف ولتاژ (pu)	Vmin (pu)	Vmax (pu)	Max I^2 (pu^2)	توان تبادل با پست (kW)
۱	PV	۳۷۰۰	۴۷٫۹۳	۰٫۰۹۸۹	۰٫۹۹۴۱	۱٫۰۰۹۸	۰٫۰۰۰۳۲۵	۶۲٫۹۳
۲	PV+SI	۳۷۰۰	۴۴٫۸۷	۰٫۰۷۹۸	۰٫۹۹۴۱	۱٫۰۰۴۷	۰٫۰۰۰۲۹۴	۵۹٫۸۷
۳	PV+SOP	۳۷۰۰	۴۶٫۷۵	۰٫۰۶۹۴	۰٫۹۹۴۵	۱٫۰۰۴۵	۰٫۰۰۰۳۲۴	۷٫۱۱
۴	PV+ES	۳۷۰۰	۴۴٫۴۶	۰٫۰۸۱۰	۰٫۹۹۳۹	۱٫۰۰۵۵	۰٫۰۰۰۳۰۲	۴۱٫۳۶
۵	PV+SI+SOP	۳۷۰۰	۴۸٫۸۲	۰٫۰۹۳۲	۰٫۹۹۴۳	۱٫۰۰۵۳	۰٫۰۰۰۳۰۵	۱۹٫۱۳
۶	PV+SI+ES	۳۷۰۰	۴۷٫۰۵	۰٫۱۱۸۱	۰٫۹۹۱۸	۱٫۰۰۶۴	۰٫۰۰۰۲۶۶	۱۱۷٫۹۹
۷	PV+SOP+ES	۳۶۵۰	۴۴٫۴۳	۰٫۰۵۶۲	۰٫۹۹۴۴	۱٫۰۰۲۸	۰٫۰۰۰۳۱۳	۸٫۲۳
۸	PV+SI+SOP+ES	۳۷۰۰	**۳۹٫۹۱**	۰٫۰۷۰۸	۰٫۹۹۴۱	۱٫۰۰۴۳	۰٫۰۰۰۲۶۹	۵٫۸۱

جدول ۷: مکان‌یابی بهینه تجهیزات در پلن B

Case	PV (kW) و ضریب اینورتر (k_{inv}) داخل پرانتز	SOP (kVA)	ES (kVAr)
۱	(۱٫۰۰)۸:۷۵۰، (۱٫۰۰)۱۴:۷۰۰، (۱٫۰۰)۱۵:۲۵۰، (۱٫۰۰)۲۵:۱۰۰۰، (۱٫۰۰)۳۲:۱۰۰۰	-	-
۲	(۱٫۱۰)۸:۸۰۰، (۱٫۰۰)۱۳:۹۰۰، (۱٫۳۰)۱۴:۵۰، (۱٫۱۰)۲۴:۱۰۰۰، (۱٫۰۰)۳۲:۹۵۰	-	-
۳	(۱٫۰۰)۸:۷۵۰، (۱٫۰۰)۱۴:۷۰۰، (۱٫۰۰)۱۵:۲۵۰، (۱٫۰۰)۲۵:۱۰۰۰، (۱٫۰۰)۳۲:۱۰۰۰	۵۰۰Tie1: ۴۰۰,Tie2: ۵۰۰Tie5:	-
۴	(۱٫۰۰)۸:۹۵۰، (۱٫۰۰)۱۴:۱۰۰، (۱٫۰۰)۱۷:۷۰۰، (۱٫۰۰)۲۵:۹۵۰، (۱٫۰۰)۳۲:۱۰۰۰	-	۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰
۵	(۱٫۱۰)۸:۷۰۰، (۱٫۰۰)۱۴:۸۵۰، (۱٫۳۰)۱۷:۲۰۰، (۱٫۱۰)۲۴:۱۰۰۰، (۱٫۰۰)۳۲:۹۵۰	۵۰۰Tie1: ۵۰۰,Tie2: ۴۰۰Tie3:	-
۶	(۱٫۱۰)۸:۹۵۰، (۱٫۰۰)۱۳:۷۰۰، (۱٫۲۰)۱۵:۴۰۰، (۱٫۱۰)۲۴:۱۰۰۰، (۱٫۲۰)۳۲:۵۵۰	-	۲۴:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۲:۱۰
۷	(۱٫۰۰)۸:۱۰۰۰، (۱٫۰۰)۱۳:۵۵۰، (۱٫۰۰)۱۵:۲۵۰، (۱٫۰۰)۲۵:۸۵۰، (۱٫۰۰)۳۱:۱۰۰۰	۲۰۰Tie1: ۲۰۰,Tie4: ۴۰۰Tie5:	۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۲:۱۰
۸	(۱٫۰۰)۸:۹۰۰، (۱٫۰۰)۱۳:۸۵۰، (۱٫۱۰)۲۴:۳۵۰، (۱٫۱۰)۲۵:۶۰۰، (۱٫۱۰)۳۰:۱۰۰۰	۲۰۰Tie4:	۲۵:۱۵، ۳۲:۱۰، ۳۱:۵

۴٫۳-نتایج پلن C (آزادسازی صادرات توان تا ۵۰٪)

جدول ۸: شاخص‌های کیفیت توان در سناریوهای پلن C

case	تجهیزات فعال	HC (kW)	تلفات kW	انحراف ولتاژ (pu)	V_{MIN} (pu)	V_{max} (pu)	I^2_{Max} (pu^2)	توان تبادل با پست (kW)
۱	PV	۵۵۵۰	۹۶٫۳۲	۰٫۱۳۱۱	۰٫۹۹۵۱	۱٫۰۲۵۰	۰٫۰۰۰۷۵۰	-۱۷۳۸٫۶۸
۲	PV+SI	۵۵۰۰	۲۳۶٫۳۳	۰٫۱۷۰۸	۰٫۹۹۴۷	۱٫۰۱۵۳	۰٫۰۰۱۳۹۰	-۱۵۴۸٫۶۷
۳	PV+SOP	۵۵۵۰	۹۶٫۰۵	۰٫۱۱۰۸	۰٫۹۹۵۱	۱٫۰۲۵۳	۰٫۰۰۰۷۲۸	-۱۶۸۸٫۰۹
۴	PV+ES	۵۵۵۰	۹۵٫۱۶	۰٫۱۰۴۷	۰٫۹۹۵۱	۱٫۰۲۴۴	۰٫۰۰۰۷۳۰	-۱۶۶۵٫۴۸
۵	PV+SI+SOP	۵۵۵۰	۱۱۳٫۳۷	**۰٫۱۰۳۱**	۰٫۹۹۵۳	۱٫۰۱۳۰	۰٫۰۰۱۰۰۳	-۱۵۹۰٫۱۵
۶	PV+SI+ES	۵۴۵۰	۱۰۸٫۲۶	۰٫۱۳۵۸	۰٫۹۹۳۶	۱٫۰۱۲۲	۰٫۰۰۰۹۷۷	-۱۵۶۸٫۶۷
۷	PV+SOP+ES	۵۵۵۰	**۸۳٫۶۲**	۰٫۱۹۸۹	۰٫۹۸۸۲	۱٫۰۱۵۱	**۰٫۰۰۰۵۸۲**	-۱۲۹۳٫۹۴
۸	PV+SI+SOP+ES	۵۵۵۰	۲۲۶٫۴۳	۰٫۱۴۱۵	۰٫۹۹۲۶	۱٫۰۱۳۸	۰٫۰۰۱۳۶۹	-۱۵۵۱٫۶۹

جدول ۹: مکان‌یابی بهینه تجهیزات در پلن C

Case	PV (kW) و ضریب اینورتر (k_{inv}) داخل پرانتز	SOP (kVA)	ES (kVAr)
۱	۸:۹۵۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۴۵۰(۱٫۰۰)، ۱۷:۱۵۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۳۰:۱۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۸۵۰(۱٫۰۰)	-	-
۲	۱۳:۱۰۰۰(۱٫۲۰)، ۱۴:۹۵۰(۱٫۲۰)، ۲۴:۸۵۰(۱٫۱۰)، ۲۵:۱۵۰۰(۱٫۱۰)، ۳۱:۱۲۰۰(۱٫۰۰)	-	-
۳	۸:۹۵۰(۱٫۰۰)، ۱۵:۷۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۹۰۰(۱٫۰۰)	۵۰۰,Tie4: ۵۰۰Tie2:	-
۴	۸:۹۵۰(۱٫۰۰)، ۱۶:۶۵۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۵۰۰(۱٫۰۰)، ۳۱:۹۵۰(۱٫۰۰)	-	۸:۱۰، ۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰
۵	۸:۹۵۰(۱٫۱۰)، ۱۵:۷۰۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۱۴۰۰(۱٫۱۰)، ۲۵:۱۲۵۰(۱٫۱۰)، ۳۲:۱۲۵۰(۱٫۰۰)	۴۰۰,Tie3: ۴۰۰Tie2: ۵۰۰Tie4:	-
۶	۸:۱۴۵۰(۱٫۱۰)، ۱۸:۲۵۰(۱٫۲۰)، ۲۴:۱۵۰۰(۱٫۱۰)، ۲۵:۱۱۵۰(۱٫۱۰)، ۳۲:۱۱۰۰(۱٫۰۰)	-	۸:۱۰، ۱۴:۵، ۱۸:۵، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰
۷	۸:۱۴۰۰(۱٫۰۰)، ۱۴:۵۵۰(۱٫۰۰)، ۲۴:۷۵۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۱۳۵۰(۱٫۰۰)، ۳۲:۱۵۰۰(۱٫۰۰)	۵۰۰Tie4:	۸:۱۰، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰

۸	(۱/۱۰)۱۶:۷۵۰، (۱/۱۰)۱۷:۹۰۰، (۱/۱۰)۲۴:۱۵۰۰، (۱/۱۰)۲۵:۱۳۰۰، (۱/۰۰)۳۱:۱۱۰۰	۲۰۰,Tie5: ۴۰۰Tie2:	۸:۱۰، ۱۸:۵، ۲۵:۲۵

۴/۴-نتایج پلن D (اعتبارسنجی و توسعه مدل)

جدول 10: شاخص‌های کیفیت توان در سناریوهای پلن D

Case	تجهیزات فعال	HC (kW)	تلفات (kW)	انحراف ولتاژ (pu)	Vmin (pu)	Vmax (pu)	Max I^2 (pu^2)	توان تبادل با پست (KW)
۱	PV	۲۵۰۰	۶۱/۵۵	۰/۱۹۴۹	۰/۹۸۰۷	۱/۰۰۱۴	۰/۰۰۰۴۸۴	۱۲۷۶/۵۵
۲	PV+SI	۲۵۰۰	۴۲/۵۹	۰/۱۸۴۲	۰/۹۸۱۰	۱/۰۰۱۳	۰/۰۰۰۴۲۱	۱۲۵۷/۵۹
۳	PV+SOP	۲۵۰۰	۵۲/۸۶	۰/۱۸۷۷	۰/۹۸۱۲	۱/۰۰۳۳	۰/۰۰۰۴۴۹	۱۱۲۸/۵۹
۴	PV+SI+SOP	۲۵۰۰	۳۷/۶۶	۰/۱۷۱۹	۰/۹۸۱۱	۱/۰۰۲۰	۰/۰۰۰۳۸۳	۱۲۸۹/۸۹
۵	PV+ES	۲۵۰۰	۵۸/۴۵	۰/۱۸۲۱	۰/۹۸۱۹	۱/۰۰۲۱	۰/۰۰۰۴۵۰	۱۱۹۵/۱۱
۶	PV+SOP+ES	۲۵۰۰	۵۰/۶۰	۰/۱۸۱۷	۰/۹۸۲۱	۱/۰۰۱۹	۰/۰۰۰۴۳۶	۱۱۴۱/۷۵
۷	PV+SI+ES	۲۵۰۰	۴۱/۴۷	**۰/۱۶۹۲**	۰/۹۸۲۳	۱/۰۰۲۱	۰/۰۰۰۳۹۱	۱۱۶۴/۷۷
۸	PV+SI+SOP+ES	۲۵۰۰	**۲۷/۱۸**	۰/۱۷۹۲	**۰/۹۸۷۷**	۱/۰۰۲۳	**۰/۰۰۰۲۴۲**	**۹۷۵/۲۰**

جدول 11: مکان‌یابی بهینه تجهیزات در پلن D

Case	PV (kW) و ضریب اینورتر ($\mathbf{k_{inv}}$) داخل پرانتز	SOP (kVA)	ES (kVAr)
۱	(۱/۰۰)۱۵:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۶:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۰:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۱:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	-	-
۲	(۱/۰۰)۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۳:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۶:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۰:۵۰۰، (۱/۱۰)۳۱:۵۰۰	-	-
۳	(۱/۰۰)۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۳:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۱:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	۵۰۰Tie4:	-
۴	(۱/۱۰)۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۳:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۶:۵۰۰، (۱/۱۰)۳۰:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	۲۰۰Tie2:	-
۵	(۱/۰۰)۱۴:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۷:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۰:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۱:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	-	۸:۱۰، ۱۴:۵، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۲:۵
۶	(۱/۰۰)۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۳:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۶:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۱:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	۲۰۰Tie4:	۸:۱۰، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰
۷	(۱/۰۰)۸:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۳:۵۰۰، (۱/۰۰)۱۶:۵۰۰، (۱/۱۰)۳۰:۵۰۰، (۱/۰۰)۳۲:۵۰۰	-	۸:۱۰، ۲۴:۲۵، ۲۵:۲۵، ۳۰:۱۰، ۳۱:۵، ۳۲:۱۰

۸	۸:۵۰۰(۱٫۱۰)، ۱۳:۵۰۰(۱٫۳۰)، ۱۴:۵۰۰(۱٫۰۰)، ۲۵:۵۰۰(۱٫۱۰)، ۳۲:۵۰۰(۱٫۳۰)	Tie3: ۲۰۰ Tie4: ۵۰۰

۵-تحلیل نتایج و نتیجه‌گیری

۵٫۱-تحلیل نتایج و بحث


به‌منظور تحلیل اثر تجهیزات کنترلی، نتایج چهار پلن از منظر ظرفیت میزبانی، تلفات اکتیو و کیفیت ولتاژ مقایسه شدند. از آنجا که مقادیر عددی کامل مکان‌یابی و شاخص‌های عملکرد در جداول قبل ارائه شده‌اند، در این بخش بر روندها و اثر متقابل تجهیزات تمرکز می‌شود.

در **پلن A**، حالت پایه با PV تنها به ظرفیت میزبانی ۷۵۰۰ kW دست یافت. افزودن SOP ظرفیت میزبانی را افزایش داد و ترکیب SOP و ES بالاترین مقدار، یعنی ۸۰۰۰ **kW**، را ایجاد کرد که معادل **۶٫۷% افزایش** نسبت به حالت پایه است. در مقابل، ترکیب SI و ES با **VD=0.6128 pu** بهترین عملکرد ولتاژی این پلن را نشان داد. بنابراین، افزایش HC الزاماً با بهبود همزمان پروفیل ولتاژ همراه نیست و انتخاب تجهیز به هدف بهره‌بردار وابسته است.




شکل ۲. مقایسه ظرفیت میزبانی فتوولتائیک در سناریوهای مختلف پلن A

این مصالحه میان HC و VD در شکل ۳ نیز مشاهده می‌شود. در حالی که سناریوهای دارای SOP بیشترین ظرفیت میزبانی را ایجاد می‌کنند، ESاثر بیشتری در اصلاح موضعی ولتاژ دارد. این تفاوت، مکمل‌بودن نقش SOP در انتقال توان و ES در کنترل ولتاژ را نشان می‌دهد.




شکل ۳. مصالحه بین ظرفیت میزبانی و انحراف ولتاژ در پلن A

برای مقایسه بهتر اثر تجهیزات نسبت به حالت پایه، تغییر نسبی شاخص‌ها در شکل ۴ ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که SOP بیشترین اثر را بر افزایشHC ، ESبیشترین اثر را بر بهبود VD و SI عمدتاً بر افزایش قابلیت کنترل توان راکتیو در محل اتصال PV مؤثر است. در نتیجه، ترکیب تجهیزات می‌تواند عملکرد متوازن‌تری نسبت به استفاده منفرد ایجاد کند.




شکل ٤. تغییر نسبی شاخص‌های عملکرد شبکه نسبت به حالت پایه در پلن A

در **پلن B** ، با محدودشدن صادرات توان، HCتقریباً در مقدار ۳۷۰۰ kW ثابت باقی ماند و تفاوت اصلی سناریوها در شاخص‌های کیفیت توان ظاهر شد. بهترین VD برابر **0.0562 pu**در سناریوی SOP+ES حاصل شد که معادل **43.15%کاهش** نسبت به حالت پایه است، در حالی که کمترین تلفات، برابر **39.91 kW**، در ترکیب کامل SI+SOP+ES ثبت شد.




شکل ٥. نقشه حرارتی بهبود نسبی شاخص‌های کیفیت توان در سناریوهای پلن B

رابطه میان Loss و VD در شکل ۶ نشان می‌دهد که بهترین پاسخ از نظر یک شاخص الزاماً بهترین پاسخ از نظر شاخص دیگر نیست. این نتیجه، ضرورت استفاده از یک راهکار هماهنگ و چندشاخصه برای انتخاب پیکربندی تجهیزات را تأیید می‌کند.




شکل ٦. مصالحه بین تلفات اکتیو و انحراف ولتاژ در پلن B

در پلن C، با افزایش حد مجاز توان برگشتی به ۱۸۵۰ kW، ظرفیت میزبانی تا ۵۵۵۰ kW افزایش یافت. با وجود افزایش HC، تفاوت میان سناریوها از نظر تلفات و کیفیت ولتاژ همچنان قابل توجه بود. در این میان، سناریوی SOP+ES با تلفات ۸۳٫۶۲ kW و بیشینه مربع جریان ۰٫۰۰۰۵۸۲ pu^2 عملکرد مناسبی در مدیریت توان و بارگذاری شبکه داشت.




شکل ۷. رابطه ظرفیت میزبانی و تلفات اکتیو تحت محدودیت توان برگشتی در پلن C

در **پلن D** ، هدف اصلی اعتبارسنجی مدل پیشنهادی بود. برای پیکربندی متناظر با مقاله مرجع، کاهش تلفات **38.8%** به دست آمد که با مقدار **38.5%** گزارش‌شده در مرجع تطابق نزدیکی دارد. همچنین با افزودن ES ، در Case 8 تلفات به **27.18 kW** کاهش یافت و بیشینه مربع جریان برابر **0.000242 pu²** به دست آمد.



شکل ۸. مقایسه کاهش تلفات مدل پیشنهادی با مقاله مرجع در پلن D

در مجموع، نتایج نشان می‌دهد که SOP مؤثرترین فناوری برای افزایش HC ، ES مؤثرترین ابزار برای اصلاح موضعی ولتاژ و SI ابزار مکمل برای کنترل توان راکتیو PV **است. بنابراین، مزیت اصلی روش پیشنهادی در استفاده همزمان و هدفمند از این تجهیزات و انتخاب مکان و ظرفیت آنها متناسب با شرایط بهره‌برداری است.**



شکل ۹. دیاگرام یکپارچه اثرگذاری تجهیزات کنترلی و الگوریتم بهینه‌سازی بر عملکرد شبکه

۵٫۲-نتیجه‌گیری

در این مقاله، چارچوب بهینه‌سازی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک برای افزایش هماهنگ ظرفیت میزبانی و بهبود کیفیت توان با حضور هم‌زمان اینورتر هوشمند، نقطه اتصال نرم و فنر الکتریکی ارائه شد. یافته‌های اصلی عبارت‌اند از:

۱. **اعتبارسنجی:** کاهش ۳۸٫۸٪ تلفات در پلن D تطابق خوبی با مقاله مرجع (۳۸٫۵٪) داشت.

۲. **SOP:** مؤثرترین تجهیز در افزایش HC (تا ۶٫۷٪) و کاهش توان تبادلی با پست بود.

۳. **ES:** راهکاری کم‌هزینه با بهبود محسوس ولتاژ (بهترین VD برابر ۰٫۶۱۲۸ و کاهش ۴۳٫۱۵٪ در ترکیب با SOP).

۴. **اینورتر مستقل:** تخصیص ضریب اضافه‌ظرفیت به هر شین PV از افزایش بی‌رویه تلفات جلوگیری کرد.

۵. **شرایط بهره‌برداری:** آزادسازی صادرات، HC را تا ۴۸٫۶٪ افزایش داد.

۶. **ترکیب تجهیزات:** سناریوهای ترکیبی بهتر از تک‌تجهیزه عمل کردند، اما انتخاب هدفمند ظرفیت‌ها مصالحه بهتری ایجاد کرد.

در مجموع، هیچ تجهیز واحدی همه اهداف را برآورده نمی‌کند و چارچوب پیشنهادی، بسته به اولویت بهره‌بردار، ابزار مناسبی برای مدیریت شبکه‌های توزیع با نفوذ بالای PV فراهم می‌آورد. به‌ویژه، هماهنگی در سه سطح تولید، فیدر و مصرف، مسیر مؤثرتری برای افزایش HC و بهبود کیفیت توان نشان داد. این چارچوب می‌تواند به‌عنوان ابزاری پشتیبان در تصمیم‌گیری برنامه‌ریزی و بهره‌برداری شبکه‌های توزیع فعال به کار رود و نتایج آن بر اهمیت انتخاب ترکیب بهینه بر اساس شرایط بهره‌برداری تأکید دارد.

۶-پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده

۱. توسعه مدل کنترلی: جایگزینی کنترل Droop با بهینه‌سازی مستقیم نقاط کار توسط GA.

۲. عدم‌قطعیت: مدل‌سازی تصادفی/بازه‌ای بار و PV (به‌ویژه برای تحلیل ES).

۳. تلفات داخلی: اعمال مدل دقیق تلفات SOP و اینورترها.

۴. شبکه‌های بزرگ‌تر: تعمیم به شبکه‌های واقعی با توپولوژی پیچیده و منابع متنوع.

۵. هزینه-فایده: تحلیل جامع اقتصادی شامل هزینه‌های بهره‌برداری، نگهداری و استهلاک.

۶. ES-2: جایگزینی ES-1 با ES-2 برای کنترل هم‌زمان توان اکتیو و راکتیو و افزایش انعطاف‌پذیری.

۷-مراجع

[1] A. Ali, K. Mahmoud, and M. Lehtonen, "Maximizing hosting capacity of uncertain photovoltaics by coordinated management of OLTC, VAr sources and stochastic EVs," Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 127, Art. no. 106627, 2021.
[2] R. Dissanayake, A. Wijethunge, J. Wijayakulasooriya, and J. Ekanayake, "Optimizing PV-hosting capacity with the integrated employment of dynamic line rating and voltage regulation," Energies, vol. 15, no. 22, Art. no. 8537, Nov. 2022.
[3] IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces, IEEE Std 1547-2018, Apr. 2018.
[4] Y. Gui et al., "Voltage support with PV inverters in low-voltage distribution networks: An overview," IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron., vol. 12, no. 2, pp. 1503–1522, Apr. 2024.
[5] S. Xie, A. Kaneko, and Y. Hayashi, "A decentralized voltage regulation scheme using improved volt-var function of PV smart inverter," IEEJ Trans. Electr. Electron. Eng., vol. 19, no. 8, pp. 1300–1310, Aug. 2024.
[6] O. A. Balogun, Y. Sun, and P. A. Gbadega, "Optimal PV active power curtailment in a PV penetrated distribution network using optimal smart inverter volt-watt control settings," Energy Rep., vol. 12, pp. 5396–5419, Dec. 2024.
[7] V. Sharma, M. H. Haque, S. M. Aziz, and T. Kauschke, "Smart inverter and battery storage controls to reduce financial loss due to overvoltage-induced PV curtailment in distribution feeders," Sustain. Energy Grids Netw., vol. 34, Art. no. 101030, 2023.
[8] S. M. Rostami, M. Hamzeh, and H. Nazaripouya, "Distributed cooperative reactive power control of PV systems with dynamic leader," IEEE Trans. Ind. Informat., 2024.
[9] X. Jiang et al., "An overview of soft open points in electricity distribution networks," IEEE Trans. Smart Grid, vol. 13, pp. 1899–1910, 2022.
[10] K. S. Fuad et al., "Soft open point in distribution networks," IEEE Access, 2020.
[11] P. Li et al., "Coordinated control method of voltage and reactive power for active distribution networks based on soft open point," IEEE Trans. Sustain. Energy, vol. 8, no. 4, pp. 1430–1442, 2017.
[12] H. Ji et al., "A general coordinated voltage regulation method in distribution networks with soft open points," Int. J. Electr. Power Energy Syst., vol. 118, p. 105819, 2020.
[13] M. Deakin et al., "Comparative analysis of services from soft open points using cost–benefit analysis," Appl. Energy, vol. 330, p. 120349, 2023.
[14] R. de Oliveira et al., "Optimization approach for planning soft open points in a MV-distribution system to maximize the hosting capacity," Energies, vol. 16, no. 3, p. 1135, 2023.
[15] R. Golnazari, S. Hasanzadeh, E. Heydarian-Forushani, H. R. Sezavar, and N. Fahim, "A techno-economic model for enhancing PV hosting capacity through capabilities of smart inverters and soft open points," IET Renew. Power Gener., pp. 1–16, 2023.
[16] S. Y. R. Hui, C. K. Lee, and F. F. Wu, "Electric springs—A new smart grid technology," IEEE Trans. Smart Grid, vol. 3, no. 3, pp. 1552–1561, Sept. 2012.
[17] S. C. Tan, C. K. Lee, and S. Y. R. Hui, "General steady-state analysis and control principle of electric springs with active and reactive power compensations," IEEE Trans. Power Electron., vol. 28, no. 8, pp. 3958–3969, Aug. 2013.

[18] Q. Wang et al., "A simple active and reactive power control for applications of single-phase electric springs," IEEE Trans. Ind. Electron., vol. 65, no. 8, pp. 6291–6300, Aug. 2018.
[19] C.-K. Lee et al., "Electric spring and smart load: Technology, system-level impact, and opportunities," IEEE J. Emerg. Sel. Topics Power Electron., vol. 8, no. 2, pp. 1101–1114, Jun. 2020.
[20] K. D. Kollipara et al., "Energy efficient photovoltaic-electric spring for real and reactive power control in demand-side management," Front. Energy Res., vol. 10, Art. no. 762931, Jul. 2022.
[21] M. Wang et al., "Electric springs for reducing power imbalance in three-phase power systems," IEEE Trans. Power Electron., vol. 32, no. 11, pp. 8394–8409, Nov. 2017.
[22] Y. Li, X. Zhang, H. Wang, Z. Li, and Y. Liu, "Enhancing operational efficiency in active distribution networks: A two-stage stochastic coordination strategy with joint dispatch of soft open points and electric springs," Processes, vol. 13, no. 9, Art. no. 2825, 2025.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Benign and Malignant Breast Masses Classification based on AdaBoosting Fine-tuned AlexNet

Komeil Simaei [1], Azadeh Kiani-sarkaleh (Corresponding Author)[2], Ali Esmaeeli [3]

[1] Department of Electrical engineering, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran, komeil.simaei@iau.ac.ir
[2] Department of Electrical engineering, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran, azadeh.kiani@iau.ac.ir
[3] Department of Physics and Medical Engineering, Ra.C., Islamic Azad University, Rasht, Iran, esmaeeli@iau.ac.ir

Abstract

Early and precise differentiation between benign and malignant breast masses in mammographic imaging is critical for improving patient prognosis and minimizing unnecessary invasive biopsies. Despite recent advances in Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems, deep convolutional models frequently suffer from misclassification near subtle lesion boundaries and class imbalance challenges. In this paper, we propose a robust ensemble deep learning framework termed Ada-FTAN (Adaptive Boosting with Fine-Tuned AlexNet) tailored for automated breast mass classification. The proposed pipeline incorporates an initial pre-processing stage involving Contrast-Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) and extensive geometric-intensity data augmentation to mitigate contrast variations and overfitting. The core architecture integrates an iterative AdaBoost ensemble with transfer-learned AlexNet backbones, which dynamically updates sample distribution weights across consecutive boosting iterations to penalize misclassified hard samples. The proposed method was comprehensively evaluated on two benchmark mammography repositories: the Mammographic Image Analysis Society (MIAS) and the Digital Database for Screening Mammography (DDSM). Quantitative assessments reveal that the baseline AlexNet achieves classification accuracies of 94.52% on MIAS and 94.21% on DDSM. In contrast, our proposed Ada-FTAN model demonstrates superior diagnostic performance, boosting the overall classification accuracy to 98.54% on MIAS and 98.01% on DDSM, while substantially decreasing both false negative and false positive rates. The empirical results confirm that the synergy between boosting mechanisms and fine-tuned deep representations provides a reliable, high-precision CAD solution for clinical breast cancer screening.

Keywords: Breast cancer diagnosis, Mammography, Convolutional Neural Network, AlexNet, AdaBoost, Ada-FTAN, Transfer learning, CAD systems.

1. Introduction

Mammography is one of the most effective methods for the early diagnosis of breast cancer, which is one of the leading causes of death among women globally. Mammography dramatically increases the survival rate of those affected by this disease, but it will be effective only if timely diagnosis is adhered to in the diagnosis step of this type of disease (Lee et al., 2021). In addition to its rapid access and low cost, mammography provides a complete, digital image of the breast that can be very effective in diagnosing breast cancer and can also be used for computer-aided diagnosis (CAD) systems **(Pérez-Benito et al., 2020)**.

CAD systems are one of the main research topics in the fields of diagnostic radiology and medical imaging **(Doi, 2007)**. Jiang et al. (**1999)** and Chan et al. (**1990)** asserted that CAD systems could be used to improve the performance of radiologists in the diagnosis of breast cancer. For radiologists, the growing volume of mammography images is a hurdle since they must first review each image before it can be analyzed. Additionally, analyzing mammograms may sometimes be a challenging and time-consuming procedure that might lead to an increased risk of misdiagnosis. Therefore, the constantly evolving CAD systems may be utilized by physicians as a better solution to help and support their conclusions about the diagnosis and categorization of masses **(Patel & Sinha, 2014)**. Hence, successful efforts have been made to develop CAD systems, which can distinguish between breast lesions **(Jiao et al., 2016; Arevalo et al., 2016)**. Breast masses may be benign or malignant. Diagnosing this in mammographic images is the first procedure that has to be done appropriately. Thus, in order to aid in the process of diagnosing and classifying masses in mammographic images, it is crucial and imperative to design CAD mammography systems. As a direct consequence of this, the creation of frameworks for the detection and categorization of masses that are both more accurate and faster has been given some thought **(Jiao et al., 2016)**.

In recent years, deep learning networks have been widely used in the detection and diagnosis of breast cancerous masses. In methods based on real-time image processing, it is better to preprocess the images to improve the results. However, in some studies, the whole task has been directly assigned to the deep learning network. In some others first an initial preprocessing has been done on images, and then, in the next step, a deep learning network has been used for the training of these images (**Li et al., 2020, Guan et al., 2020).**

As mentioned, recent studies have focused on the use of deep learning methods to diagnose breast cancerous masses. In this regard, different types of deep learning networks have been used. For example, in **(Dhungel et al., 2015)**, a multi-scale belief network has been used to detect masses in mammographic images obtained from the INbreast and DDSM-BCRP databases. In **(Shen et al., 2020)**, the Otsu's method for segmentation and a Deep Belief Network (DBN) method for classifying cancerous masses have been used, whereby an accuracy of 91.5% has been obtained for the images in the MIAS database. In **(Singh et al., 2020)**, a two-step method has been presented. First, with the aid of a Conditional Generative Adversarial Network (cGAN), the Regions of Interest (ROIs) of the breast mass have been extracted, and then a binary mask has been created for them. Then, in the second step, classifications have been conducted with the aid of a CNN-based shape descriptor. Finally, by applying it to images in the DDSM database, 80% accuracy has been reached.

It should be noted that in many articles, such as ours, CNN has been used to diagnose breast cancerous masses. For example, in **(Salama et al., 2020)**, ResNet50 and VGG16 architectures have been used to detect benign and malignant masses in the DDSM database. Moreover, the SVM classifier has been used instead of the last fully connected layer on CNN to classify the masses. At best, the architecture has achieved 97.98% accuracy with the ResNet50 architecture. In some other studies, the tasks of mass detection, segmentation, and classification have been performed separately using one of the deep learning approaches. For example, to detect breast mass from the whole mammographic image, the You-Only-Look- Once (YOLO) approach has been used in **(Al-Antari et al., 2018)**. Moreover, for mass segmentation, the Full Resolution Convolutional Network (FrCN) architecture has been used, and a CNN has been used to diagnose the type of mass and to classify it as benign or malignant based on images in the INbreast database. As a second point in this case, an integrated method for diagnosis, segmentation, and classification of breast masses

in mammographic images has been presented in **(Dhungel et al., 2017)**. A set of deep learning methods have been used to detect the mass. A modified deep learning architecture has been used for segmentation. For the classification, a deep learning classifier, pre-trained and adjusted based on the interpretation expressed in the INbreast database, has been used. This framework has achieved 91% accuracy in the diagnosis of benign and malignant breast masses using the images in this database.

In some other studies, deep learning networks have been used to integrate the different views of mammographic images. For example, in **(Geras et al., 2017)**, breast lesions have been observed in various mammographic views such as Cranio Caudal (CC) and Medio Lateral Oblique (MLO), and several CNNs have been used to provide more useful features. Also, in **(Carneiro et al., 2017)**, an automated method for analyzing mammographic images has been presented, which uses deep learning models to classify mammographic images and can classify images in different views together. According to the cases mentioned above and also in **(Rodríguez-Ruiz et al., 2019; McKinney et al., 2020)**, it has been proven that how artificial intelligence has a great impact on the diagnosis of breast cancer.

In this paper, we have fine-tuned CNN's AlexNet architecture to be used in mammographic images. We have applied this fine-tuned architecture to the approach proposed by Taherkhani et al. (**2020)**. and have examined the differences between using and not using the mentioned AdaBoost method for our proposed CNN architecture for the diagnosis of benign and malignant cancerous masses in mammographic images.

2. Proposed method

The function of the CAD mammography system can be divided into two main stages: breast mass identification and classification. If CAD classical procedures are followed, these parts must be conducted separately. First, the image must be segmented, and then features must be extracted from the segmented image. Finally, the extracted features must be classified. However, with the aid of a network, these tasks can be done together in deep learning systems. In this paper, the proposed CNN architecture performs both feature extraction and classification. Figure 1 shows the block diagram of the proposed method.




Figure 1. block diagram of the proposed method

2.1. Preprocessing

Preprocessing step is necessary to remove extra elements in received mammographic images from the databases. The diagnosis of cancerous masses and the extraction of features will be compromised if these elements are not removed. This includes extracting ROIs from mammographic images, resizing ROIs, improving the histogram, and data augmentation steps. First, to extract the ROI from the mammographic image, we used the ground truth provided by each database to detect and crop ROIs in the original images. Imaging specialists have determined the location and boundaries of the lesions. We used the provided coordinates to diagnose and crop the bounding box of the lesions. The extracted ROI was then resized to 227 × 227 × 3 pixels, which is the size of the input images for our proposed AlexNet architecture. A histogram equalization method was then used to enhance the images, whereby higher-quality images were obtained, which helped to extractfeatures by the deep neural network. Contrast limited adaptive histogram equalization (CLAHE) **(Zuiderveld, 1994)** is an advanced technique for histogram equalization. In this technique, the increase in contrast around one pixel depends on the cumulative distribution function (CDF) of the gray level of the pixels in the same neighborhood. Before calculating the cumulative distribution function, the corresponding histogram is cut to a predetermined value in CLAHE. The total number of these pixels cut from the histogram is added equally to all the pixel values in the histogram, and finally, histogram equalization is performed. CLAHE increases the contrast of the lesion toward the surrounding area of the breast while preserving image detail. The results of these steps are shown in figure 2.




Figure 2. The results of preprocessing: (a) the original image with Benign mass; (b) Benign ROI is extracted from the original image; (c) ROI image is improved by CLAHE; (d) the original image with Malignant mass; (e) Malignant ROI is extracted from the original image; (f) ROI image is improved by CLAHE

The more cases, the more accurate the network can be. With the help of Data Augmentation, the number of cases in the original databases was increased to prevent overfitting during training, which was caused by the small number of cases in the databases used. In this paper, Data Augmentation was conducted by rotating, adding noise, and flipping. In this regard, the original images were randomly rotated at angles of 0, 90, 180 and 270 degrees. To the original images, Gaussian noise was added with a mean of zero and a standard deviation of 0.1, and also with a mean of zero and a standard deviation of 0.03. Lastly, we flipped the original images relative to both their upper edge and right edge. With Data Augmentation, the number of cases in both databases increased significantly.

2.2. Feature extraction and mass classification

A deep neural network can be used to extract features and classify them. We used CNN based on the AlexNet architecture **(Krizhevsky et al., 2012)** as the deep neural network in this paper. CNN uses several layers of convolution and pooling layers to extract features, and then the extracted features are entered into a fully connected classifier for classification. A fully connected architecture was used for classification in our proposed CNN and Ada-FTAN architectures.

AlexNet is a simple but powerful architecture with five convolutional layers and three fully connected layers and has approximately 60 million parameters. Since the AlexNet architecture has been designed for the ImageNet database, we presented a fine-tuned version of the AlexNet architecture to achieve the most optimal architecture that is highly compatible with the databases used in this paper (i.e., MIAS and DDSM). Table 1 shows the proposed fine-tuned AlexNet architecture.

Table 1.The proposed fine-tuned AlexNet architecture

	Layer Name	Layer Type	Description
1	data	Input Image	227×227×3 with ‘zerocenter’ normalization
2	conv1	Convolution	96 11×11×3 convolutions with stride [4 4] and padding [0 0 0 0]
3	relu1	ReLU	ReLU
4	norm1	Batch Normalization	Batch normalization with 96 channels
5	pool1	Max Pooling	3×3 max pooling with stride [2 2] and padding [0 0 0 0]
6	conv2	Convolution	128 5×5×96 convolutions with stride [1 1] and padding [2 2 2 2]
7	relu2	ReLU	ReLU
8	norm2	Batch Normalization	Batch normalization with 128 channels
9	pool2	Max Pooling	3×3 max pooling with stride [2 2] and padding [0 0 0 0]
10	conv3	Convolution	12 3×3×128 convolutions with stride [1 1] and padding [1 1 1 1]

11	relu3	ReLU	ReLU
12	conv4	Convolution	8 3×3×12 convolutions with stride [1 1] and padding [1 1 1 1]
13	relu4	ReLU	ReLU
14	conv5	Convolution	8 3×3×8 convolutions with stride [1 1] and padding [1 1 1 1]
15	relu5	ReLU	ReLU
16	norm5	Batch Normalization	Batch normalization with 8 channels
17	pool5	Max Pooling	3×3 max pooling with stride [2 2] and padding [0 0 0 0]
18	fc6	Fully Connected	4096 fully connected layer
19	relu6	ReLU	ReLU
20	drop6	Dropout	50% dropout
21	fc7	Fully Connected	1024 fully connected layer
22	relu7	ReLU	ReLU
23	drop7	Dropout	50% dropout
24	fc8	Fully Connected	2 fully connected layer
25	softmax	Softmax	softmax
26	output	Classification Output	crossentropyex with classes ‘Benign’ and ‘Malignant’

In our proposed architecture, an image with a size of 227 × 227×3 was received as input. The proposed architecture consisted of five convolutional blocks, consisting of 11 × 11, 5× 5, and 3 × 3 convulsions, batch normalization **(Ioffe & Szegedy, 2015)**, Rectified Linear Units (ReLUs); and 3 × 3 Max Pooling layers. Three fully connected layers with sizes of 4096, 1024, and 2 followed them. It should be noted that the fully connected layers in the original ImageNet database architecture had 1000 outputs for 1000 classes. However, we removed these last fully connected layers, and proportional to the number of classes in our study, i.e., the two classes of "benign" and "malignant," we developed our fully connected model. Finally, a softmax layer with two outputs was used for the final classification.

According to **(Taherkhani et al., 2020)**, using such classical classification error correction methods as AdaBoost does not perform well in improving CNN-based classification, which is due to the high correlation between labeled outputs and CNN estimated output. In other words, in determining the weights in the classical method, the focus is on data that is not trained by CNN. This usually includes only a small part of the data. As a result, we needed to find a more effective method for extracting data weights for more data in the next step. This was achieved with the aid of the Ada-FTAN architecture. In this regard, we examined the methods that help solve this problem. For example, the method proposed in **(Taherkhani et al., 2020)**, the multi-class AdaBoost method proposed by Zhu et al. (**2009)**, which uses a kind of stagewise additive modeling using a multi-class exponential loss function SAMME algorithm, is used as the Boosting method for the CNN architecture. To optimize the mentioned method to be used in mammographic images, we developed our own CNN architecture, which was a tuned version of the AlexNet architecture. Assume that the training data is in the form of a data pair (x_1 , c_1),..., (x_n , c_n), where x_i is a p-dimensional input vector ($x_i \in R^p$), and c_i is the output of x_i, and the total number of classes is assumed to be K. With this training data, the CNN classifier is trained. According to each classification method, a trained classifier is used to classify untrained data, and weight is considered for each instance of training data (known as $D = \{d_i\}$, where $i = 1, 2, \dots n$ and ns are the numbers of instructional instances). In the Ada-FTAN architecture, Equation (1) **(Taherkhani et al., 2020)**, was used to update the weights of cases on AlexNets.

$$d_i^{m+1} = d_i^m \exp\left\{-\alpha \frac{K-1}{K} Y_i^T \log[P^m(x_i)]\right\} \quad (1)$$

where i^{th} and d_i^m denote the number and weight of the training case used by AlexNet in the mth step. Moreover, the coefficient α represents the rate of learning, Y_i is the label vector for the training case i^{th} , and $P^m(x_i)$ is the AlexNet output vector at the mth stage. In the first step, the data weight was quantified by $d_i = \frac{1}{n}$, and the first AlexNet was trained. Weights for the next AlexNets to be trained were obtained from Equation (1). Then M iterations of this process were carried out. The positive and problem-solving point in the proposed Ada-FTAN was the use of the AlexNet output vector logarithm at each step with a negative coefficient that exponentially reduced the correlation between value $P^m(x_i)$ and the output label Y_i^T. This correlation decrease in the weight of the training case was applied to the next CNN because the current output was close to the label vector and indicated that the training case was trained by the current CNN. Next, to normalize the weights in each step, after updating all the weights of the current CNN training cases, the weights were divided by the total weights. Figure 3 shows a block diagram of the mentioned Ada-FTAN architecture. Because the data from each step was transferred to the next CNN data step, it obtained good information about the total data. Therefore, desired result can be achieved with a smaller number of learning epochs.




Figure 3. The block diagram of the proposed Ada-FTAN architecture

3. Results and discussion

The experiments were conducted on the MIAS **(Suckling et al., 2015)** and DDSM **(Sawyer-Lee et al., 2016)** mammographyolateral-oblique (MLO contains 322 mediolateral-oblique (MLO) images (1024 × 1024 pixels) from 161 patients, including 207 normal, 64 benign, and 51 malignant cases, while the DDSM dataset provides approximately 2,600 images digitized at 12-bit depth with biopsy-verified ground truth provided by specialist radiologists. In both databases the benign and malignant classes were significantly under-represented relative to normal cases; therefore, multiple evaluation metrics were reported. For each image, the ROI was extracted according to the ground-truth annotations, resized to $227 \times 227 \times 3$pixels, and enhanced using CLAHE. The original data were randomly divided into 80% training and 20% independent test sets. Data augmentation, including rotation, Gaussian noise addition, and image flipping, was applied only to the training set to reduce the effect of class imbalance and improve model generalization. Assuming that each original image generated seven distinct augmented samples, these operations increased the effective size of the training set by approximately 600%, corresponding to nearly seven times the original number of training samples. Subsequently, 15% of the training samples were randomly assigned to a validation set, while the test set remained untouched during training and model selection. The baseline AlexNet model

was trained for 50 epochs, whereas the proposed Ada-FTAN model employed eight AlexNet-based estimators, with each estimator trained for one epoch and its sample weights updated according to Equation (1).

3.1. Evaluation parameter

In this section, standard criteria, including sensitivity, accuracy **(Metz, 1978)**, precision, and F-score **(Sokolova et al., 2006)** were used to evaluate the classification procedure conducted in the present study. These were calculated as follows:

$$\text{Sensitivity} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} \quad (2)$$

$$\text{Accuracy} = \frac{\text{TP+TN}}{\text{TP+TN+FP+FN}} \quad (3)$$

$$\begin{cases} \text{Precision} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FP}} \\ \text{Recall} = \frac{\text{TP}}{\text{TP+FN}} \end{cases} \quad (4)$$

$$\text{F} - \text{score} = 2 \times \frac{\text{Pr} \times \text{Re}}{\text{Pr+Re}} \quad (5)$$

In these equations, TP, TN, FP, and FN show true positive, true negative, false positive, and false negative, respectively. In what follows next, we will examine the performed classification using the mentioned criteria.

3.2. Ada-FTAN architecture performance

Because of the large number of parameters that need to be extracted during the training process for deep learning techniques, finding a means to reduce this number as much as possible may be a highly effective strategy to improve the efficiency of the training process. On the other hand, the computing cost of a learning algorithm skyrockets if the quantity of data it processes is increased significantly. In situations like this, the
use of Boosting techniques is essential to finding a solution to the issue. In our proposed method, the current AlexNet estimator training parameters were appropriately adjusted using the knowledge that was transferred from the prior estimator training using the suggested technique. As a result, it was not necessary to start the current estimator with random learning parameters. This had a considerable effect on lowering the computational cost and the amount of time spent on learning epochs.

Tables 2(a) and 2(b) describe the accuracy values obtained during training and testing with a single instance of AlexNet applied to the MIAS and DDSM databases, respectively. As can be observed, the accuracy of testing for a lone CNN architecture improves when the number of learning epochs is increased from 4 to 8, going from 93.16 percent to 94.52 percent in the MIAS database and from 93.03 percent to 94.21 percent in the DDSM database, respectively. However, when there are more than eight learning epochs, there is not much of a difference in the accuracy of the tests.

Table 2(a). Training accuracy value of a lone CNN (AlexNet) over different learning epochs

Training accuracy	Database	Number of Epochs	
		4	8
CNN	MIAS	94.23%	95.63%
	DDSM	94.17%	95.53%

Table 2(b). Testing accuracy value of a lone CNN (AlexNet) over different learning epochs

Testing accuracy	Database	Number of Epochs	
		4	8
CNN	MIAS	93.16%	94.52%
	DDSM	93.03%	94.21%

Tables 3(a) and 3(b) depict the training and testing accuracy values of our proposed Ada-FTAN architecture. CNN with the proposed AlexNet architecture was used as the baseline estimator in the proposed architecture (it should be noted that the proposed AlexNet architecture has been used as the lone AlexNet). As shown in Table 3 (a and b), the performance of various estimators on Ada-FTAN was evaluated. Each estimator was trained with its weights of cases for a learning epoch. The accuracy of the testing improved when the number of estimators was raised from 6 to 8. In the MIAS database, the accuracy improved from 94.21 percent to 98.54 percent, and in the DDSM database, the accuracy improved from 94.02 percent to 98.01 percent.

To avoid reducing the efficiency of the method, we limited the number of estimators to 8. This is because when the number of estimators increases, the number of untrained cases for new estimators decreases, and new estimators are trained with a very small number of high-weight training cases. In other words, when the weight of a training case is small at each step in this method, it means that the data has already been trained with previous estimators and is thus not considered in practice, and from a specific step (more than 8 estimators) onwards, the proposed method loses its effectiveness.

Table 3 (a). Training accuracy value of the Ada-FTAN architecture for different numbers of estimators

Training accuracy	Database	Number of Estimators		
		6	8	10
Ada-FTAN	MIAS	95.41%	99.24%	97.80%
	DDSM	95.11%	98.92%	97.42%

Table 3 (b). Testing accuracy value of the Ada-FTAN architecture for different numbers of estimators

Testing accuracy	Database	Number of Estimators		
		6	8	10
Ada-FTAN	MIAS	94.21%	98.54%	96.34%
	DDSM	94.02%	98.01%	96.03%

Our proposed Ada-FTAN architecture had 8 estimators, and each estimator was trained with its weights of cases for a learning epoch (in total, there were 8 learning epochs for Ada-FTAN). The results show that our proposed Ada-FTAN architecture was more accurate compared to the case of CNN without AdaBoost. As can be seen in the MIAS database, at best, our proposed Ada-FTAN architecture reached 99.24% testing accuracy, which is approximately 4%

higher than the accuracy obtained in the lone AlexNet. In the DDSM database, too, this value reached 98.01% at best, which is approximately 4% higher than the accuracy obtained in the lone CNN dataset.
In the following, the use of the AdaBoost technique and its non-use in a CNN classifier are examined. In the case where a lone AlexNet is evaluated, the accuracy of the training is examined during 50 learning epochs. Figure 4 shows that after 8 epochs, the accuracy of the validation set for the MIAS and DDSM databases does not increase significantly.




Figure 4. The training and validation accuracies plot of lone CNN (AlexNet) over the different learning epochs (a) the MIAS database ; (b) the DDSM database

Figure 5 shows the testing and training accuracy for the 8 estimators, each trained for a learning epoch, in the MIAS and DDSM databases, respectively. As can be seen, for the third estimator, the accuracy of training and testing in the MIAS database was 99.2% and 97.3%, respectively, while for the third estimator for the DDSM database, these values were 98.85% and 96.01%, respectively. Compared to other estimators, they had the highest accuracy. Therefore, according to the obtained results, the diagnosis accuracy (testing) of Ada-FTAN is higher than the diagnosis accuracy (testing) of its constituent CNN estimators and CNN only. As was seen, our proposed Ada-FTAN architecture can get a testing accuracy of 98.54% in the MIAS database and 98.01% in the DDSM database.
The proposed method reduced the computational cost and allowed us to achieve higher accuracy in a smaller number of epochs. In addition, it did this using the parameters trained in the previous estimator for the current estimator. It also reduced the number of parameters needed for estimation.




Figure 5. The training and testing accuracies plot of different CNN estimators in the Ada-FTAN architecture used for (a) the MIAS database; (b) the DDSM database

3.3. Classification performance

As we know, one of the most important steps after designing a system based on machine learning methods is to evaluate its outputs on a holdout or test set. In this regard, criteria values such as accuracy and precision are usually examined to evaluate classification methods. However, when the distribution of cases in each class of data is unbalanced, the accuracy criterion alone is not a reliable evaluation criterion. Since the number of benign and malignant cases in both databases used in this study was significantly different from the total number of cases, the precision-recall variations plot was drawn first, and then the accuracy criterion and other evaluation criteria were examined.

As shown in Figure 6, our proposed architecture has a higher recall to precision ratio than the lone CNN. At low recall levels, when the ratio of patients diagnosed by two architectures to all the data in the related set is small, both architectures will have a higher precision value. However, gradually, with increasing recall, it is observed that the precision value decreases. This means that the greater the number of patients identified by the architecture, the greater the number of healthy cases that are misdiagnosed. This trend is seen in both the architectures used. However, it is a more efficient and effective architecture that has higher precision in higher recalls. It can be said that this is an ideal situation in which, with the increase in the number of patients diagnosed, the number of healthy instances that are misdiagnosed as patients is significantly reduced. From this point of view, the efficiency of the proposed architecture in comparison with the lone CNN is obvious.

After examining precision and recall, we will examine the F-score. As the F-score Equation shows, its value depends on the precision and recall values. The plot of Figure 7 shows the F-score values for the architectures mentioned above. As can be seen, the proposed architecture had a higher F-score compared with the lone AlexNet. The classification results for the MIAS and DDSM databases are also shown in Tables 4 (a) and 4 (b), respectively.

Compared to the results obtained from other research, our proposed method had the highest accuracy value. This can be seen in Table 5.




Figure 6. The plot of precision variations to recall in the proposed architecture and lone CNN (AlexNet) for MIAS and DDSM databases




Figure 7. The plot of F-score variations to recall in the proposed architecture and lone CNN (AlexNet) for MIAS and DDSM databases

Table 4 (a). Classification results for the MIAS database

	Database	Accuracy	Sensitivity	Precision	F1-Score
CNN	MIAS	95.53%	94.21%	92.66%	93.41%
Ada-FTAN		98.54%	99.16%	98.3%	98.73%

Table 4 (b). Classification results for the DDSM database

	Database	Accuracy	Sensitivity	Precision	F1-Score
CNN	DDSM	95.63%	94.63%	94.31%	94.47%
Ada-FTAN		98.01%	96.39%	95.86%	96.12%

Table 5. Comparison of the proposed method of the present study with other methods

Method	Database	Detected/Segmented Based	Classified Based	Year	Accuracy
Proposed Method	MIAS	Fine-Tuned AlexNet	Ada-FTAN	2023	98.54%
Proposed Method	DDSM	Fine-Tuned AlexNet	Ada-FTAN	2023	98.01%
Shen et al.[12]	MIAS	Otsu	DBN	2020	91.50%
Singh et al.[13]	DDSM	cGAN	CNN	2020	83.00%
Wessam et al.[14]	DDSM	CNN-ResNet50	SVM	2020	97.98%
Wessam et al.[14]	DDSM	CNN-VGG16	SVM	2020	94.54%
Al-antari et al.[15]	INbreast	YOLO/FrCN	CNN	2018	95.64%
Dhungel et al.[16]	INbreast	A Set of Deep Learning Methods	CNN	2017	91%
Carneiro et al.[18]	INbreast	CNN-ImageNet		2017	78%

4. Conclusions

Mammographic scans are one of the most effective and widespread methods for detecting and preventing the development of breast cancer. In this paper, a CNN-based automated method for diagnosing and classifying breast cancer masses was presented. The aim was to provide a new CAD system for classifying abnormal breast tissues in mammographic images as benign or malignant. In the preprocessing stage, the necessary processes were performed to prepare the studied ROIs in the DDSM and MIAS databases. This included resizing, increasing the mass area contrast, and Data Augmentation. In the next step, the proposed fine-tuned AlexNet network was used to extract the features and classes.

The effect of combining features based on deep learning on the accuracy of classification was considered in the present study. Moreover, the effect of using the Ada-FTAN architecture to improve CNN function in more accurate diagnosis of benign or malignant masses as well as their more accurate classification has been studied, whereby promising results were obtained in this regard. Close inspection showed that the architecture in which the AdaBoost was applied to a fine-tuned CNN network (i.e., the proposed Ada-FTAN architecture) performed better than the lone CNN.

References

Lee, R. S., Dunnmon, J. A., He, A., Tang, S., Ré, C., & Rubin, D. L. (2021). Comparison of segmentation-free and segmentation-dependent computer-aided diagnosis of breast masses on a public mammography dataset. Journal of Biomedical Informatics, 113, 103656.

Pérez-Benito, F. J., Signol, F., Perez-Cortes, J.-C., et al. (2020). A deep learning system to obtain the optimal parameters for a threshold-based breast and dense tissue segmentation. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 195, 105668.

Doi, K. (2007). Computer-aided diagnosis in medical imaging: Historical review, current status and future potential. Computerized Medical Imaging and Graphics, 31, 198–211.

Jiang, Y., Nishikawa, R. M., Schmidt, R. A., Metz, C. E., Giger, M. L., & Doi, K. (1999). Improving breast cancer diagnosis with computer-aided diagnosis. Academic Radiology, 6, 22–33.
Chan, H. P., Doi, K., Vyborny, C. J., Schmidt, R. A., Metz, C. E., Lam, K. L., Ogura, T., Wu, Y. Z., & MacMahon, H. (1990). Improvement in radiologists' detection of clustered microcalcifications on mammograms: The potential of computer-aided diagnosis. Investigative Radiology, 25(10), 1102–1110.
Patel, B. C., & Sinha, G. (2014). Abnormality detection and classification in computer-aided diagnosis (CAD) of breast cancer images. Journal of Medical Imaging and Health Informatics, 4, 881–885.
Jiao, Z., Gao, X., Wang, Y., & Li, J. (2016). A deep feature based framework for breast masses classification. Neurocomputing, 197, 221–231.
Arevalo, J., González, F. A., Ramos-Pollán, R., Oliveira, J. L., & Lopez, M. A. G. (2016). Representation learning for mammography mass lesion classification with convolutional neural networks. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 127, 248–257.
Li, Y., Zhang, L., Chen, H., & Cheng, L. (2020). Mass detection in mammograms by bilateral analysis using convolution neural network. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 195, 105518.
Guan, Y., Wang, X., Li, H., et al. (2020). Detecting asymmetric patterns and localizing cancers on mammograms. Patterns, 1, 100106.
Dhungel, N., Carneiro, G., & Bradley, A. P. (2015). Automated mass detection in mammograms using cascaded deep learning and random forests. In 2015 International Conference on Digital Image Computing: Techniques and Applications (DICTA) (pp. 1–8). IEEE.
Shen, L., He, M., Shen, N., Yousefi, N., Wang, C., & Liu, G. (2020). Optimal breast tumor diagnosis using discrete wavelet transform and deep belief network based on improved sunflower optimization method. Biomedical Signal Processing and Control, 60, 101953.
Singh, V. K., Rashwan, H. A., Romani, S., et al. (2020). Breast tumor segmentation and shape classification in mammograms using generative adversarial and convolutional neural network. Expert Systems with Applications, 139, 112855.
Salama, W. M., Elbagoury, A. M., & Aly, M. H. (2020). Novel breast cancer classification framework based on deep learning. IET Image Processing, 14, 3254–3259.
Al-Antari, M. A., Al-Masni, M. A., Choi, M.-T., Han, S.-M., & Kim, T.-S. (2018). A fully integrated computer-aided diagnosis system for digital X-ray mammograms via deep learning detection, segmentation, and classification. International Journal of Medical Informatics, 117, 44–54.
Dhungel, N., Carneiro, G., & Bradley, A. P. (2017). A deep learning approach for the analysis of masses in mammograms with minimal user intervention. Medical Image Analysis, 37, 114–128.
Geras, K. J., Wolfson, S., Shen, Y., et al. (2017). High-resolution breast cancer screening with multi-view deep convolutional neural networks. arXiv. https://arxiv.org/abs/1703.07047
Carneiro, G., Nascimento, J., & Bradley, A. P. (2017). Automated analysis of unregistered multi-view mammograms with deep learning. IEEE Transactions on Medical Imaging, 36, 2355–2365.
Rodríguez-Ruiz, A., Krupinski, E., Mordang, J.-J., et al. (2019). Detection of breast cancer with mammography: Effect of an artificial intelligence support system. Radiology, 290, 305–314.
McKinney, S. M., Sieniek, M., Godbole, V., et al. (2020). International evaluation of an AI system for breast cancer screening. Nature, 577, 89–94.
Taherkhani, A., Cosma, G., & McGinnity, T. M. (2020). AdaBoost-CNN: An adaptive boosting algorithm for convolutional neural networks to classify multi-class imbalanced datasets using transfer learning. Neurocomputing, 404, 351–366.
Zuiderveld, K. (1994). Contrast limited adaptive histogram equalization. In Graphics Gems (pp. 474–485).
Krizhevsky, A., Sutskever, I., & Hinton, G. E. (2012). ImageNet classification with deep convolutional neural networks. Advances in Neural Information Processing Systems, 25, 1097–1105.

Ioffe, S., & Szegedy, C. (2015). Batch normalization: Accelerating deep network training by reducing internal covariate shift. In Proceedings of the 32nd International Conference on Machine Learning (pp. 448–456). PMLR.
Zhu, J., Rosset, S., Zou, H., & Hastie, T. (2009). Multi-class AdaBoost. Statistics and Its Interface, 2, 349–360.
Suckling, J., Parker, J., Dance, D., Astley, S., Hutt, I., Boggis, C., Ricketts, I., Stamatakis, E., Cerneaz, N., Kok, S., Taylor, P., Betal, D., & Savage, J. (2015). Mammographic Image Analysis Society (MIAS) database v1.21. Apollo - University of Cambridge Repository. https://doi.org/10.17863/CAM.105113
Sawyer-Lee, R., Gimenez, F., Hoogi, A., & Rubin, D. (2016). Curated Breast Imaging Subset of Digital Database for Screening Mammography (CBIS-DDSM). The Cancer Imaging Archive. https://doi.org/10.7937/K9/TCIA.2016.7O02S9CY
Metz, C. (1978). Basic principles of ROC analysis. Seminars in Nuclear Medicine, 8(4), 283–298.
Sokolova, M., Japkowicz, N., & Szpakowicz, S. (2006). Beyond accuracy, F-score and ROC: A family of discriminant measures for performance evaluation. In AI 2006: Advances in Artificial Intelligence (pp. 1015–1021). Springer.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بهینه‌سازی چندهدفه توالی لایه‌چینی در تیرهای یک‌سر درگیر کامپوزیتی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

علیرضا نظری[۱]، محمدحسین صدری[۲]، علی سعداله[*۳]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
alirezanazari1378@aut.ac.ir
[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
m.sadri1380@aut.ac.ir
[۳] دانشیار گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران
[*]sadollah@usc.ac.ir

چکیده

پژوهش حاضر به مدل‌سازی تحلیلی و بهینه‌سازی چندهدفه‌ی ارتعاشات آزاد تیرهای کامپوزیتی هیبریدی (کولار/شیشه–اپوکسی) تحت شرایط مرزی یک‌سر درگیر–یک‌سر آزاد (تیر کنسول) می‌پردازد. هدف اصلی، یافتن جبهه پارتوی بهینه جهت ایجاد مصالحه میان بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه و کمینه‌سازی هزینه ساخت، تحت قیود سخت‌گیرانه فیزیکی شامل سقف وزن کمتر از ۰/۰۹ کیلوگرم، محدودیت بودجه ۷۵ واحد و الزامات ساخت‌پذیری مجاورت، توازن و مقاومت برشی است. معادلات حاکم بر سیستم با استفاده از تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول (تیموشنکو) استخراج شده و حل دقیق تحلیلی برای ارزیابی فرکانس توسعه یافته است. به منظور کاوش در فضای طراحی گسسته، از دو الگوریتم فراابتکاری نوین شامل چرخه آب چندهدفه و شبکه عصبی چندهدفه استفاده گردید. نتایج نشان داد که هر دو الگوریتم با جایگزینی هوشمندانه لایه‌های ارزان‌قیمت شیشه با الیاف صلب و سبکِ کولار در لایه‌های بیرونی، توانسته‌اند بر چالش‌های طراحی غلبه کنند. الگوریتم چرخه آب چندهدفه در کشف مرزهای نهاییِ فضای هدف موفق‌تر عمل کرده و فرکانس پایه را تا ۳۵۱/۸ هرتز ارتقا داد، در حالی که الگوریتم شبکه عصبی چندهدفه بر اساس معیار فاصله‌گذاری، جبهه پارتوی یکنواخت‌تری را تولید نمود. در نهایت، اعتبارسنجی خروجی‌های تحلیلی با نتایج شبیه‌سازی اجزای محدود در نرم‌افزار Abaqus، خطای بسیار کمی را ثبت کرد که نشان دهنده دقت مطلوب و کارایی محاسباتیِ رویکرد تحلیلیِ ارائه‌شده در هدایت الگوریتم‌های هوشمند می‌باشد.

واژه‌هاي كليدي

بهینه‌سازی چندهدفه، کامپوزیت هیبریدی، تئوری تیموشنکو، تیر کنسول، الگوریتم‌های فراابتکاری.

۱. مقدمه

استفاده از کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف در صنایع پیشرفته مهندسی، به واسطه برخورداری از نسبت استحکام به وزن استثنایی و قابلیت تنظیم هوشمندانه خواص مکانیکی، نقش پیشران را در توسعه سازه‌های نوین ایفا می‌کند (Kalantari et al., 2016). در این راستا، کامپوزیت‌های هیبریدی راهکاری کارآمد برای برقراری تعادل میان یکپارچگی سازه‌ای و محدودیت‌های اقتصادی به شمار می‌روند (Atashpaz-Gargari & Lucas, 2007). ادغام استراتژیک چند نوع الیاف، نظیر الیاف با چقرمگی بالای کولار در کنار الیاف مقرون‌به‌صرفه شیشه درون یک ماتریس واحد، مکان دستیابی به خواص مکانیکی بهینه را فراهم می‌آورد. با این حال، طراحی سازه‌ای این قطعات لایه‌ای به دلیل گستردگی و غیرخطی بودن فضای طراحی گسسته (شامل زوایای قرارگیری الیاف، نوع متریال و ترتیب چیدمان)، چالشی پیچیده محسوب شده و پیاده‌سازی الگوریتم‌های بهینه‌سازی هوشمند فراابتکاری را برای بیشینه‌سازی عملکرد سازه بدون اتکا به روش‌های سنتی آزمون و خطا اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.

در محیط‌های دینامیکی، پیش‌بینی دقیق پاسخ ارتعاشاتی سازه و به‌ویژه بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه، یک الزام اساسی در طراحی به منظور اجتناب از واماندگی‌های ناشی از پدیده تشدید (رزونانس) به شمار می‌رود (Domagalski, 2021). برای تیرهای کامپوزیتی با ضخامت نسبی متوسط، مدل‌های تحلیلی کلاسیک رفتار دینامیکی واقعی سازه را به درستی منعکس نکرده و به دلیل نسبت بالای مدول کششی درون‌صفحه‌ای به مدول برشی عرضی، سفتی خمشی را بیش از حد برآورد می‌کنند. از این رو، استناد به تئوری تیر تیموشنکو که اثرات تغییرشکل برشی عرضی مرتبه اول و اینرسی دورانی را به صورت جامع لحاظ می‌کند، برای فرمول‌بندی دقیق ریاضی مشخصه‌های ارتعاشاتی کاملاً ضروری است.

مبانی تئوریک ناظر بر رفتار سازه‌های لایه‌ای با در نظر گرفتن اثرات تغییرشکل برشی، پیش‌تر توسط رِدی (Reddy, 2004) به تفصیل تدوین گردیده است. در امتداد این رویکرد، چاندراشکارا و همکاران (Chandrashekhara et al., 1990) و کریشناسوامی و همکاران (Krishnaswamy et al., 1992) معادلات دیفرانسیل حاکم بر ارتعاشات آزاد تیرهای چندلایه کامپوزیتی را با لحاظ نمودن دقیق ترم‌های برشی و دورانی فرمول‌بندی نمودند. از سوی دیگر، مقایسه تئوری تیر تیموشنکو با تئوری کلاسیک توسط نیستروویچ (Niesterowicz et al., 2020) و دوماگالسکی (Domagalski, 2021) اثبات نمود که صرف‌نظر از تغییرشکل برشی عرضی در مدل اویلر-برنولی خطاهای محاسباتی فاحشی را در تخمین مدهای ارتعاشاتی بالاتر ایجاد می‌کند.

طبیعت گسسته و غیرمحدب مسائل طراحی بهینه کامپوزیت‌ها، ناکارآمدی رویکردهای تحلیلی سنتی مبتنی بر گرادیان را آشکار ساخته و ضرورت بهره‌گیری از الگوریتم‌های فراابتکاری را برجسته کرده است (Moyo & Tabakov, 2024). مطالعات پیشین نظیر پژوهش‌های آتش‌پز گرگری (Atashpaz-Gargari & Lucas, 2007) و همتیان (Hemmatian et al., 2014) کارایی بالای الگوریتم رقابت استعماری (ICA) را در بهینه‌سازی سازه‌های لایه‌ای نشان داده‌اند. همچنین، مجاهد و همکاران (Megahed et al., 2020) کارآمدی الگوریتم‌های مبتنی بر هوش جمعی را در تخصیص نوع الیاف و زوایای بهینه برای ارتقای عملکرد تیرهای کامپوزیتی به اثبات رساندند.

در مسائل بهینه‌سازی چندهدفه، تمرکز اصلی بر استخراج جبهه پارتو جهت تبیین تعارضات فیزیکی میان اهداف مختلف است؛ رویکردی که توسط وو-[3]دوی و همکاران (Vo-Duy et al., 2017) با استفاده از الگوریتم NSGA-II برای تحلیل تقابل وزن و فرکانس پایه، و توسط کلانتری (Kalantari et al., 2016) و چن (Chen et al., 2019) جهت ارزیابی‌های اقتصادی سازه با الگوریتم‌هایی نظیر MOPSO (Abo-bakr et al., 2021) به کار گرفته شده است.

پژوهش حاضر، با رویکردی هدفمند، به طراحی بهینه ارتعاشاتی تیرهای کامپوزیتی هیبریدی (کولار/شیشه-اپوکسی) اختصاص دارد. با توجه به تفاوت چشمگیر در ماتریس سفتی و ارزش اقتصادی الیاف کولار و شیشه، این مطالعه بر یک مصالحه بنیادین در مهندسی سازه متمرکز است. دستیابی به حداکثر پایداری دینامیکی (بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه) در تقابل با توجیه‌پذیری اقتصادی (کمینه‌سازی هزینه ساخت). به منظور پیمایش این فضای طراحی غیرخطی و استخراج دقیق جبهه پارتو، از الگوریتم‌های هوشمند چرخه آب چندهدفه(MOWCA) توسعه‌یافته توسط سعداله و همکاران (Sadollah et al., 2015) و شبکه عصبی چندهدفه (MONNA) (Sadollah et al., 2018) بهره گرفته شده است تا چیدمان‌های استراتژیکی که همزمان الزامات ارتعاشاتی و اقتصادی را برآورده می‌کنند، شناسایی گردند.

ساختار ادامه مقاله به این شرح سازمان‌دهی شده است: در بخش دوم، فرمول‌بندی ریاضیات حاکم بر تیرهای کامپوزیتی هیبریدی بر مبنای تئوری تیر تیموشنکو به همراه توابع هدف و قیود فیزیکی مسأله بسط داده می‌شود. بخش سوم به تشریح مکانیزم محاسباتی الگوریتم‌های فراابتکاری چرخه آب و شبکه عصبی و توسعه آن‌ها در چارچوب چندهدفه

[3] Fiber Reinforced Polymer [4] [3] Pareto Front [5]

اختصاص دارد. در بخش چهارم، نتایج عددی، جبهه‌های پارتو و تحلیل‌های استنتاجی مرتبط با آن‌ها ارائه می‌گردد. در نهایت، در بخش پنجم یافته‌های پژوهش جمع‌بندی شده و پیشنهاداتی جهت توسعه مطالعات آتی ارائه می‌شود.

۲. فرمول‌بندی مسأله

چگونگي نخستین گام در حل مسئله بهینه‌سازی، تدوین یک مدل ریاضی برای چندلایه‌های کامپوزیتی است. در این مرحله، متغیرهای طراحی، قیود اصلی و توابع هدف مدل‌سازی و توسعه می‌یابند. فرم عمومی یک مسأله بهینه‌سازی چندهدفه‌ی مقید را می‌توان به صورت روابط (۱) تا (۴) بیان نمود:

$$\mathrm{Min}\left[f_1(x), f_2(x), f_3(x), \dots, f_i(x), \dots, f_{N_f}(x)\right] \quad (۱)$$

تحت قیود:

$$g(x) \le 0 \quad (۲)$$

$$h(x) = 0 \quad (۳)$$

$$x_l \le x \le x_u \quad (۴)$$

که در آن N_f مبین تعداد کل توابع هدف است. بردارهای g و h به ترتیب توابع قیود نابرابری و برابری سیستم را توصیف می‌کنند. بردار x نیز نشان‌دهنده متغیرهای طراحی است که فضای جستجوی مجاز آن توسط کران‌های پایین x_l و بالا x_u محصور گردیده است. همچنین، $f_i(x)$ نمایانگر i-امین تابع هدفِ ارزیابی‌شده در الگوریتم می‌باشد.

در این پژوهش، هدف اصلی دستیابی به بیشترین فرکانس طبیعی پایه و کاهش هزینه ساخت با استفاده ترکیبی از الیاف شیشه و کولار است. بنابراین در ادامه، روابط موردنیاز برای محاسبه فرکانس و هزینه به همراه قیود مسئله و متغیرهای طراحی آورده شده است.

۲/۱. متغیرهای طراحی

در این پژوهش، متغیرهای طراحی شامل زاویه قرارگیری الیاف و نوع ماده تشکیل‌دهنده برای هر لایه از تیر کامپوزیتی می‌باشند. به منظور ممانعت از بروز اثرات نامطلوب کوپلینگ خمش-کشش، فرض تقارن در توالی چیدمان لایه‌ها به‌طور دقیق اعمال شده است. در نتیجه، برای یک چندلایه متشکل از N لایه، تعداد متغیرهای طراحی مستقل به $N/2$ متغیر برای زوایای الیاف و $N/2$ متغیر برای نوع ماده تقلیل می‌یابد. بردار متغیر طراحی گسسته به‌صورت زیر تعریف می‌گردد:

$$x = \left[\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_{N/2}, \mathrm{Mat}_1, \mathrm{Mat}_2, \dots, \mathrm{Mat}_{N/2}\right] \quad (۵)$$

که در آن، زوایای قرارگیری الیاف از یک مجموعه گسسته و متداول در محدودیت‌های ساخت و تولید انتخاب می‌شوند:

$$\theta_k \in \{0^\circ, 45^\circ, -45^\circ, 90^\circ\} \quad (۶)$$

همچنین، نوع ماده برای هر لایه k-ام از میان گزینه‌های هیبریدی زیر تخصیص می‌یابد:

$$\mathrm{Mat}_k \in \{\text{Kevlar 49/Epoxy}, \text{Glass/Epoxy}\} \quad (۷)$$

این فرمول‌بندی گسسته، الگوریتم‌های فراابتکاری را ملزم می‌سازد تا به‌طور هوشمندانه میان لایه‌های کولار ۴۹/اپوکسی (که توانمندتر، سبک‌تر اما گران‌قیمت‌تر هستند) و لایه‌های شیشه/اپوکسی (که سنگین‌تر و ارزان‌تر می‌باشند) انتخاب نمایند. این مکانیزم، به‌طور مستقیم ماهیت متعارض توابع هدف مسئله را در فضای جستجو پوشش می‌دهد.

۲/۲. معادلات حاکم بر تیر کامپوزیتی تیموشنکو

با توجه به اینکه نسبت طول به ضخامت (L/h) در تیر کامپوزیتی چندلایه مورد مطالعه در محدوده هندسی نسبتاً ضخیم ($10 \le L/h \le 20$) قرار دارد، فرض کلاسیک اویلر-برنولی به دلیل اثرات قابل‌توجه برش عرضی فاقد اعتبار فیزیکی است. در نتیجه، از تئوری تغییرشکل برشی مرتبه اول (FSDT) که انعطاف‌پذیری برشی عرضی را لحاظ می‌کند، استفاده می‌شود. میدان جابه‌جایی سینماتیکی بر اساس فرمول‌بندی تحلیلی چاندراشکارا و همکاران (Chandrashekhara et al., 1990) به‌صورت زیر بیان می‌گردد:

$$\bar{u}(x, z, t) = u(x, t) + z\psi(x, t) \quad (۸)$$

که در آن، $u(x,t)$ و $w(x,t)$ به ترتیب بیانگر جابه‌جایی‌های محوری و عرضی نقطه‌ای بر روی صفحه میانی بوده و $\psi(x,t)$ نشان‌دهنده چرخش مقطع عرضی نسبت به صفحه میانی است. با فرض تغییرشکل‌های کوچک، روابط خطی کرنش-جابه‌جایی به‌صورت زیر فرمول‌بندی می‌شوند:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_x^0 + z\kappa_x \quad (۹)$$

$$\gamma_{xz} = \psi + \frac{\partial w}{\partial x} \quad (۱۰)$$

که در آن ε_x^0 نشان‌دهنده کرنش کششی صفحه میانی و κ_x بیانگر انحنای خمشی است. این پارامترهای سینماتیکی برحسب متغیرهای اصلی میدان به‌صورت $\varepsilon_x^0 = \partial u/\partial x$ و $\kappa_x = \partial\psi/\partial x$ تعریف می‌گردند. با انتگرال‌گیری از تنش قائم σ_x بر روی مساحت مقطع عرضی A، برآیند تنش‌ها شامل نیروی محوری N_x و ممان خمشی M_x به دست می‌آیند:

$$(N_x, M_x) = \int_A \sigma_x\,(1, z)\,dA \quad (۱۱)$$

در نتیجه، معادلات ساختاری تعمیم‌یافته که برآیند تنش‌ها را به کرنش‌های صفحه میانی مرتبط می‌سازند، در قالب ماتریسی به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

$$\begin{Bmatrix} N_x \\ M_x \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} A_{11} & B_{11} \\ B_{11} & D_{11} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \varepsilon_x^0 \\ \kappa_x \end{Bmatrix} \quad (۱۲)$$

$$Q_{xz} = A_{55}\gamma_{xz} \quad (۱۳)$$

که در آن Q_{xz} نیروی برشی عرضی است. پارامترهای A_{11}، B_{11} و D_{11} به ترتیب بیانگر ضرایب سفتی کششی، کوپلینگ خمش-کشش و سفتی خمشی چندلایه می‌باشند. همچنین، A_{55} نشان‌دهنده سفتی برشی عرضی سازه است. از منظر محاسباتی، برای یک ساختار کامپوزیتی متشکل از N لایه مجزا، ضرایب سفتی از طریق جمع جبری بر روی تک‌تک لایه‌ها در راستای ضخامت به‌صورت زیر محاسبه می‌گردند:

$$A_{11} = b\sum_{k=1}^{N} (\bar{Q}_{11})_k\,(z_k - z_{k-1}) \quad (۱۴)$$

$$B_{11} = \frac{b}{2}\sum_{k=1}^{N} (\bar{Q}_{11})_k\,(z_k^2 - z_{k-1}^2) \quad (۱۵)$$

$$D_{11} = \frac{b}{3}\sum_{k=1}^{N} (\bar{Q}_{11})_k\,(z_k^3 - z_{k-1}^3) \quad (۱۶)$$

$$A_{55} = bK\sum_{k=1}^{N} (\bar{Q}_{55})_k\,(z_k - z_{k-1}) \quad (۱۷)$$

که در روابط فوق، پارامترهای z_k و z_{k-1} به ترتیب بیانگر مختصات فضایی دقیق سطوح فوقانی و تحتانی لایه k-ام می‌باشند. شایان ذکر است که با توجه به اعمال سخت‌گیرانه فرض تقارن در توالی چیدمان لایه‌ها در چارچوب این مسئله بهینه‌سازی، ضریب سفتی کوپلینگ به‌طور کامل حذف گردیده و برابر صفر در نظر گرفته می‌شود ($B_{11} = 0$). افزون بر این، در معادله (۱۷)، K ضریب تصحیح برش است که جهت جبران اختلاف میان فرض کرنش برشی ثابت و توزیع سهموی واقعی تنش‌های برشی عرضی در ضخامت اعمال می‌شود.

ترم‌های $\bar{Q}_{11}$ و $\bar{Q}_{55}$ مؤلفه‌های سفتی کاهش‌یافته انتقال‌یافته برای یک لایه ارتوتروپیک با زاویه θ سبت به محور طولی می‌باشند که با استفاده از اصول استاندارد تبدیل مختصات به‌صورت زیر استخراج می‌شوند:

$$\bar{Q}_{11} = Q_{11}\cos^4\theta + Q_{22}\sin^4\theta + 2(Q_{12} + 2Q_{66})\sin^2\theta\cos^2\theta \quad (۱۸)$$

$$\bar{Q}_{55} = G_{13}\cos^2\theta + G_{23}\sin^2\theta \quad (۱۹)$$

بر مبنای تئوری کلاسیک لایه‌ای، مؤلفه‌های سفتی اصلی (Q_{ij}) مستقیماً از خواص الاستیک متریال تخصیص‌یافته به هر لایه ($E_1, E_2, \nu_{12}, G_{12}$) به دست می‌آیند:

$$Q_{11} = \frac{E_1}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{22} = \frac{E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{12} = \frac{\nu_{12}E_2}{1-\nu_{12}\nu_{21}}, \quad Q_{66} = G_{12} \quad (۲۰)$$

به منظور استخراج معادلات حاکم بر حرکت، فرم دینامیکی اصل کار مجازی (اصل هامیلتون) در بازه زمانی $[0, t]$ و دامنه مکانی طول تیر L به کار گرفته می‌شود:

$$\delta\pi = 0 = \int_0^t \int_0^L \{N_x \delta\varepsilon_x^0 + M_x \delta\kappa_x + Q_{xz}\delta\gamma_{xz} + (I_1\dot{u} + I_2\dot{\psi})\delta\dot{u} + I_1\dot{w}\delta\dot{w} + (I_3\dot{\psi} + I_2\dot{u})\delta\dot{\psi}\}\, dxdt \quad (۲۱)$$

در رابطه فوق، ترم‌های I_1، I_2 و I_3 نشان‌دهنده ضرایب اینرسی جرمی و دورانی بر واحد طول هستند. برای تیر کامپوزیتی هیبریدی چندلایه گسسته در این پژوهش، چگالی در لایه‌های مختلف بسته به ماده انتخابی متغیر است. لذا جهت تسهیل محاسبات عددی، این پارامترها به‌صورت مجموع گسسته بر روی N لایه تعریف می‌گردند:

$$(I_1, I_2, I_3) = b\sum_{k=1}^{N}\int_{z_{k-1}}^{z_k} \rho_k\,(1, z, z^2)dz \quad (۲۲)$$

که در آن ρ_k مبین چگالی جرمی لایه k-ام است. معادلات دقیق حرکت با جایگذاری روابط سینماتیکی و ساختاریِ پیش‌گفته در بسط کار مجازی، انجام انتگرال‌گیری جزء‌به‌جزء نسبت به مختصات مکانی و زمانی، و متعاقباً برابر صفر قرار دادن ضرایب تغییرات مجازی دلخواه δu، δw و $\delta\psi$ استخراج می‌شوند.

همان‌گونه که پیش‌تر استدلال گردید، اعمال فرض چیدمان متقارن لایه‌ها از نظر ریاضی تضمین می‌کند که سفتی کوپلینگ B_{11} برابر صفر باشد که این امر متعاقباً به صفر شدن ترم اینرسی متناظر ($I_2 = 0$) منجر می‌گردد. افزون بر این، در تحلیل ارتعاشات آزاد عرضی، می‌توان از مؤلفه جابه‌جایی درون‌صفحه‌ای در قیاس با جابه‌جایی‌های ناشی از خمش به‌طور منطقی صرف‌نظر نمود. با اعمال این شرایط ساده‌کننده، معادلات تعمیم‌یافته حرکت به‌طور مؤثری تفکیک گردیده و به دو معادله دیفرانسیل جزئی زیر که حاکم بر ارتعاشات عرضی آزاد تیر کامپوزیتی تیموشنکو هستند، تقلیل می‌یابند:

$$A_{55}\left(\frac{\partial\psi}{\partial x} + \frac{\partial^2 w}{\partial x^2}\right) - I_1\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = 0 \quad (۲۳)$$

$$D_{11}\frac{\partial^2\psi}{\partial x^2} - A_{55}\left(\psi + \frac{\partial w}{\partial x}\right) - I_3\frac{\partial^2\psi}{\partial t^2} = 0 \quad (۲۴)$$

این معادلات دیفرانسیل حاکم، چارچوب ریاضی بنیادین را برای تحلیل دینامیکی سازه کامپوزیتی فراهم می‌آورند. به منظور تعیین تحلیلی فرکانس‌های طبیعی، یک پاسخ هارمونیک برای ارتعاشات آزاد عرضی به فرم تفکیک‌پذیر زیر فرض می‌شود:

$$w = We^{i\omega t} \quad (۲۵)$$

$$\psi = \Psi e^{i\omega t} \quad (۲۶)$$

که در آن $W(x)$ و $\Psi(x)$ به ترتیب نشان‌دهنده شکل‌مدهای مکانیِ خیز عرضی و چرخش مقطع بوده و ω بیانگر فرکانس طبیعی زاویه‌ای سیستم سازه‌ای است.

با جایگذاری پاسخ‌های هارمونیک مفروض در معادلات حاکم بر حرکت و معرفی مختصات بی‌بعد فضایی $\xi = x/L$، معادلات دیفرانسیل جزئی به یک دستگاه معادلات دیفرانسیل معمولی (ODE) تبدیل می‌گردند:

$$\frac{d^2W}{d\xi^2} + a^2c^2W + L\frac{d\Psi}{d\xi} = 0 \quad (۲۷)$$

$$c^2\frac{d^2\Psi}{d\xi^2} - (1 - a^2b^2c^2)\Psi - \frac{1}{L}\frac{dW}{d\xi} = 0 \quad (۲۸)$$

ثابت‌های بی‌بعد a^2، b^2 و c^2 اکیداً برحسب خواص فیزیکی و هندسی تیر به‌صورت زیر تعریف می‌شوند:

$$a^2 = \frac{I_1L^4\omega^2}{D_{11}}, \quad b^2 = \frac{I_3}{I_1L^2}, \quad c^2 = \frac{D_{11}}{A_{55}L^2} \quad (۲۹)$$

جهت تسهیل در حل تحلیلی، این دستگاه کوپل‌شده از طریق تفکیک جبری به معادلات مستقل تبدیل می‌شود. برای حالت دینامیکی غالب که در آن شرط $[(b^2 - c^2)^2 + 4/a^2]^{1/2} > (b^2 + c^2)$ برقرار است، پاسخ‌های فضایی دقیق برای شکل‌مدها به‌صورت زیر استخراج می‌گردند:

$$W(\xi) = A_1\cosh(\alpha a\xi) + A_2\sinh(\alpha a\xi) + A_3\cos(\beta a\xi) + A_4\sin(\beta a\xi) \quad (۳۰)$$

$$\Psi(\xi) = B_1 \sinh(\alpha a\xi) + B_2 \cosh(\alpha a\xi) + B_3 \sin(\beta a\xi) + B_4 \cos(\beta a\xi) \quad (۳۱)$$

که در آن‌ها A_i و B_i ثابت‌های مجهول انتگرال‌گیری هستند. همچنین، ریشه‌های مشخصه α و β از نظر ریاضی به‌صورت زیر فرمول‌بندی می‌شوند:

$$\begin{matrix}\alpha \\ \beta\end{matrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left\{\begin{matrix}- \\ +\end{matrix}(b^2 + c^2) + [(b^2 - c^2)^2 + 4/a^2]^{1/2}\right\}^{1/2} \quad (۳۲)$$

با جایگذاری مجدد این پاسخ‌های فضایی عمومی در دستگاه معادلات دیفرانسیل کوپل‌شده پایه (معادلات ۲۷ و ۲۸)، ثابت‌های انتگرال‌گیری B_i از طریق عبارات جبری زیر به‌طور خطی به ثابت‌های A_i مرتبط می‌گردند:

$$\begin{aligned} B_1 &= -\frac{a}{L}\frac{(\alpha^2 + c^2)}{\alpha}A_1 \\ B_2 &= -\frac{a}{L}\frac{(\alpha^2 + c^2)}{\alpha}A_2 \\ B_3 &= \frac{a}{L}\frac{(\beta^2 - c^2)}{\alpha}A_3 \\ B_4 &= -\frac{a}{L}\frac{(\beta^2 - c^2)}{\beta}A_4 \end{aligned} \quad (۳۳)$$

۲/۳. بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه

در محیط‌های عملیاتی دینامیکی، جلوگیری از واماندگی سازه در اثر پدیده تشدید، یک معیار طراحی بنیادین به شمار می‌رود. از این رو، نخستین تابع هدف (f_1) در این ساختار بهینه‌سازی چندهدفه، بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه تیر هیبریدی است. در پژوهش حاضر، تیر کامپوزیتی تحت تکیه‌گاه یکسر درگیر–یکسر آزاد (CF) مدل‌سازی شده است. شرایط مرزی طبیعی ایجاب می‌کند که در انتهای درگیر ($\xi = 0$) مقادیر خیز عرضی و چرخش مقطع کاملاً مقید بوده و در انتهای آزاد ($\xi = 1$) ممان خمشی و نیروی برشی برابر صفر باشند. در چارچوب سینماتیک تیموشنکو، این قیود مرزی به‌صورت ریاضی زیر بیان می‌شوند:

$$W = 0, \quad \Psi = 0 \quad \text{at} \quad \xi = 0 \quad (۳۴)$$

$$\frac{d\Psi}{d\xi} = 0, \quad \frac{dW}{d\xi} + L\Psi = 0 \quad \text{at} \quad \xi = 1 \quad (۳۵)$$

جهت استخراج معادله مشخصه فرکانس، این شرایط مرزی فیزیکی بر پاسخ‌های فضایی عمومی اعمال می‌گردند. این فرایند منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات جبری خطی همگن می‌گردد که فرم ماتریسی آن به‌صورت زیر است:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ L_1 & L_2 & L_3 & L_4 \\ L_5 & L_6 & L_7 & L_8 \\ L_9 & L_{10} & L_{11} & L_{12} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \\ A_4 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad (۳۶)$$

برای تضمین وجود یک پاسخ غیربدیهی برای ثابت‌های شکل‌مد A_i، دترمینان ماتریس ضرایب $[L]$ باید از نظر تحلیلی برابر صفر قرار گیرد ($\det[L] = 0$). پس از انجام عملیات جبری بر روی بسط دترمینان، این معادله مشخصه غیرخطی برای حالت یکسر درگیر–یکسر آزاد به فرم تحلیلی و ظریف زیر تقلیل می‌یابد:

$$2 + [a^2(b^2 - c^2) + 2]\cosh(a\alpha)\cos(a\beta) - \frac{a(b^2 + c^2)}{(1 - a^2b^2c^2)^{1/2}}\sinh(a\alpha)\sin(a\beta) = 0 \quad (۳۷)$$

ریشه‌یابی این معادله به ازای هر چیدمان لایه‌ای پیشنهادی توسط الگوریتم، مستقیماً منجر به استخراج مقادیر دقیق فرکانس طبیعی زاویه‌ای (ω) به عنوان نخستین تابع هدف سیستم (f_1) می‌گردد.

۲/۴. کمینه‌سازی هزینه ساخت

هرچند مواد پیشرفته‌ای نظیر الیاف کولار نسبت سفتی به وزن بسیار بالایی را ارائه می‌دهند، اما هزینه گزاف آن‌ها غالباً مانع از کاربرد گسترده این مواد در تولیدات صنعتی می‌گردد. به منظور ایجاد توازن منطقی میان یکپارچگی سازه‌ای و توجیه‌پذیری اقتصادی، دومین تابع هدف (f_2) در این چارچوب بهینه‌سازی، بر کمینه‌سازی هزینه کل ساخت سازه کامپوزیتی هیبریدی متمرکز است. تابع هزینه گسسته، از نظر ریاضی به عنوان مجموع هزینه‌های لایه‌های تشکیل‌دهنده به‌صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$f_2(x) = f_{cost}(x) = \sum_{k=1}^{N} C\,(Mat_k) \quad (۳۸)$$

که در آن $C(Mat_k)$ نشان‌دهنده ضریب هزینه نسبی به ازای هر لایه است. بر مبنای مدل‌های متداول در برآورد هزینه‌های تأمین و فرآوری، هزینه نسبی ۱ واحد به لایه شیشه/اپوکسی تخصیص یافته است؛ در حالی که برای لایه توانمندتر اما گران‌قیمت‌ترِ کولار ۴۹/اپوکسی، ضریب هزینه معادل ۳٫۵ واحد اعمال می‌گردد:

$$C(Mat_k) = \begin{cases} 1 & \text{if } Mat_k = \text{Glass/Epoxy} \\ 3.5 & \text{if } Mat_k = \text{Kevlar 49/Epoxy} \end{cases} \quad (۳۹)$$

با ادغام این تابع در ساختار چندهدفه، الگوریتم بهینه‌سازی از نظر ریاضی ملزم می‌گردد تا استفاده بی‌رویه از الیاف گران‌قیمت کولار را جریمه نموده و رویکرد خود را به سمت جایگذاری استراتژیک الیاف ارزان‌تر شیشه سوق دهد، مشروط بر آنکه الزامات دینامیکی مسئله نقض نگردند.

۲٫۵. قیود حاکم، پارامترهای ورودی و فرمول‌بندی نهایی

جهت حصول اطمینان از صحت فیزیکی و قابلیت ساخت‌پذیری سازه کامپوزیتی، اعمال یک چارچوب مقید و جامع از الزامات طراحی بر فضای جستجوی الگوریتم گریزناپذیر است. این قیود ساختاری و عملکردی به شرح زیر مدون می‌گردند:

- **تقارن** : چیدمان لایه‌ها باید نسبت به محور خنثی[3]کاملاً متقارن باشد تا کوپلینگ نامطلوب خمش[3]-کشش خنثی گردد.
- **توازن** : برای هر لایه ۴۵+ از یک متریال، باید یک لایه متناظر ۴۵- از همان متریال وجود داشته باشد تا از بروز کوپلینگ کشش-برش درون‌صفحه‌ای ممانعت به عمل آید.
- **مقاومت برشی** : حضور حداقل یک جفت لایه با زوایای ± 45 جهت تأمین سفتی برشی کافی الزامی است[3].
- **مجاورت** : جهت کاهش ریسک جدایش بین‌لایه‌ای و ترک‌خوردگی ماتریس، قرارگیری بیش از سه لایه[3] متوالی از یک متریال یکسان ممنوع می‌باشد.
- **ظرفیت وزنی:** وزن کل سازه به عنوان یک قید محدودکننده فیزیکی نباید از آستانه مجاز ۰/۰۹ کیلوگرم تجاوز نماید.
- **محدودیت بودجه:** سقف هزینه ساخت اکیداً بر روی ۷۵ واحد مقید شده است.

در نهایت، با توجه به حساسیت عددی الگوریتم‌های فراابتکاری به مرتبه بزرگی توابع هدف، مکانیزم مقیاس‌بندی در فرمول‌بندی نهایی مسئله دوهدفه لحاظ می‌گردد تا توابع هدف بی‌بعد گردند. اثر این بی‌بعد سازی در معیار فاصله‌گذاری که در ادامه توضیح داده شده است به وضوح قابل مشاهده است.

$$F_1 = \frac{-f_1(x)}{2000}, \quad F_2 = \frac{f_2(x)}{100} \quad (۴۰)$$

مشخصات هندسی و ثوابت مکانیکی بنیادینِ مورد نیاز جهت توسعه مدل شبیه‌سازی تیر کامپوزیتی هیبریدی، در جدول ۱ ارائه گردیده‌اند:

جدول ۱. مفروضات مسئله و پارامترهای ورودی.

پارامتر	مقدار	پارامتر	مقدار
L	0.2 m	b	0.02 m
t_k	0.5 mm	t_g	0.5 mm

[3] Symmetry
[3] Balance
[3] Shear Resistance
[3] Contiguity

1970 kg/m³	ρ_g	1380 kg/m³	ρ_k
1	C_g	3.5	C_k
41 GPa	E_{11_g}	80 GPa	E_{11_k}
10.4 GPa	E_{22_g}	5.5 GPa	E_{22_k}
10.4 GPa	E_{33_g}	5.5 GPa	E_{33_k}
4.3 GPa	G_{12_g}	2.2 GPa	G_{12_k}
4.3 GPa	G_{13_g}	2.2 GPa	G_{13_k}
3.5 GPa	G_{23_g}	1.8 GPa	G_{23_k}
0.28	ν_{12_g}	0.34	ν_{12_k}
0.28	ν_{13_g}	0.34	ν_{13_k}
0.5	ν_{23_g}	0.40	ν_{23_k}
متغیر	N	5/6	K_s

۳. الگوریتم‌های فراابتکاری چندهدفه

برای حل مسئله بهینه‌سازی چندهدفه تدوین‌شده، این بخش دو چارچوب فراابتکاری پیشرفته، یعنی الگوریتم چرخه آب چندهدفه (MOWCA) و الگوریتم شبکه عصبی چندهدفه (MONNA)، را به همراه معیارهای ارزیابی عملکرد مربوط به آن‌ها معرفی می‌کند.

۳/۱. الگوریتم چرخه آب چندهدفه

الگوریتم چرخه آب (WCA) یک روش بهینه‌سازی الهام‌گرفته از چرخه هیدرولوژیکی است که با شبیه‌سازی بارش، جریان‌ها، رودخانه‌ها و دریا، فرایند جست‌وجوی جواب‌های بهینه را مدل می‌کند. در WCA استاندارد، جمعیتی از جریان‌ها به سمت چند رودخانه و در نهایت یک دریا که نشان‌دهنده بهترین جواب موقت است، حرکت می‌کنند. این فرایند با معادلات زیر بیان می‌شود (Eskandar et al., 2012):

$$\vec{X}_{Stream}^{i+1} = \vec{X}_{Stream}^{i} + rand \times C \times \left(\vec{X}_{Sea}^{i} - \vec{X}_{Stream}^{i}\right) \quad (۴۱)$$

$$\vec{X}_{Stream}^{i+1} = \vec{X}_{Stream}^{i} + rand \times C \times \left(\vec{X}_{River}^{i} - \vec{X}_{Stream}^{i}\right) \quad (۴۲)$$

$$\vec{X}_{River}^{i+1} = \vec{X}_{River}^{i} + rand \times C \times \left(\vec{X}_{Sea}^{i} - \vec{X}_{River}^{i}\right) \quad (۴۳)$$

در این روابط، rand یک متغیر تصادفی یکنواخت بین ۰ و ۱ و C پارامتری در بازه ۱ تا ۲ است که مقدار ۲ به‌عنوان مقدار بهینه در نظر گرفته می‌شود.

برای جلوگیری از همگرایی زودهنگام و فرار از بهینه‌های محلی، WCA از سازوکار تبخیر و بارش استفاده می‌کند. در این فرایند، برخی جواب‌ها مجدداً و به‌صورت تصادفی در فضای جست‌وجو توزیع می‌شوند. پارامتر d_{max} میزان این بازتوزیع را کنترل می‌کند و شرط بارش به‌صورت زیر تعریف می‌شود (Sadollah et al., 2016):

$$\text{if } \left\|\vec{X}_{Sea}^{i} - \vec{X}_{River}^{i}\right\| < d_{max} \text{ or } rand < 0.1 \qquad i = 1,2,3,\ldots,N_{sr}-1$$

Perform raining process

end

در MOWCA، این اصول برای مسائل چندهدفه توسعه یافته‌اند. جمعیت اولیه‌ای از جواب‌ها ایجاد شده و بر اساس چند تابع هدف و مفهوم غلبه پارتو ارزیابی می‌شوند. جواب‌های غیرمغلوب در یک آرشیو خارجی ذخیره شده و جبهه پارتوی در حال تکامل را تشکیل می‌دهند. سپس جریان‌ها بر اساس کیفیت و نزدیکی فضایی به سمت رودخانه‌ها و دریا حرکت کرده و موقعیت آن‌ها در هر تکرار به‌روزرسانی می‌شود.

برای حفظ تنوع و جلوگیری از گرفتار شدن در بهینه‌های محلی، برخی جواب‌ها تبخیر شده و مجدداً در فضای جست‌وجو توزیع می‌شوند. آرشیو جواب‌های غیرمغلوب نیز در تکرارهای بعدی برای هدایت جست‌وجو مورد استفاده قرار می‌گیرد. مزایای اصلی MOWCA عبارت‌اند از:

- **تطبیق‌پذیری:** قابلیت استفاده طبیعی در مسائل چندهدفه.
- **همگرایی:** حرکت جریان‌ها و سازوکار تبخیر به عبور از بهینه‌های محلی و نزدیک شدن به جبهه پارتو کمک می‌کنند.
- **حفظ تنوع:** بازتوزیع جواب‌های تبخیرشده، تنوع جمعیت و پوشش بهتر جبهه پارتو را حفظ می‌کند.

۳٫۲. الگوریتم شبکه عصبی چندهدفه

الگوریتم شبکه عصبی (NNA) یک روش فرابتکاری الهام‌گرفته از ساختار شبکه‌های عصبی مصنوعی (ANNs) و سیستم عصبی زیستی است که فرایند یادگیری و اصلاح جواب‌ها را برای حل مسائل بهینه‌سازی شبیه‌سازی می‌کند (Sadollah et al., 2018). NNA بر مبنای معماری شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNNs) و با استفاده از حلقه‌های بازخورد محلی و سراسری طراحی شده است.

در این الگوریتم، جمعیت اولیه شامل جواب‌های الگویی و یک ماتریس وزن است. جواب‌های جدید بر اساس مجموع وزن‌دار جواب‌های قبلی تولید می‌شوند:

$$\vec{X}_j^{New}(t+1) = \sum_{i=1}^{N_{pop}} w_{ij}(t) \times \vec{X}_i(t) \quad (٤٤)$$

$$\vec{X}_i(t+1) = \vec{X}_i(t) + \vec{X}_i^{New}(t+1) \quad (٤٥)$$

که در آن w_{ij} عناصر ماتریس وزن هستند و باید شرط $\sum w_{ij} = 1$ را برآورده کنند.

در NNA تک‌هدفه، جواب‌ها به سمت یک جواب هدف یا بهترین جواب سراسری هدایت می‌شوند. در MONNA، این مفهوم به یک آرشیو خارجی از جواب‌های غیرمغلوب پارتو گسترش می‌یابد. در هر تکرار، جواب هدف به‌صورت پویا از آرشیو انتخاب می‌شود و معیارهایی مانند فاصله ازدحام یا چرخ رولت رای انتخاب آن به کار می‌روند. سپس ماتریس وزن بر اساس وزن جواب هدف به‌روزرسانی می‌شود:

$$\mathbf{W}_i^{Updated}(t+1) = \mathbf{W}_i(t) + 2 \times rand \times \left(\mathbf{W}^{Target}(t) - \mathbf{W}_i(t)\right) \quad (٤٦)$$

برای ایجاد تعادل میان اکتشاف و بهره‌برداری، NNA از دو عملگر اصلی استفاده می‌کند:

- **عملگر بایاس:** مشابه عملگر جهش در الگوریتم ژنتیک، با اعمال تغییرات تصادفی کنترل‌شده توسط پارامتر β، تنوع جمعیت را افزایش داده و از همگرایی زودهنگام جلوگیری می‌کند.
- **عملگر تابع انتقال:** جواب‌های جدید را به سمت جواب هدف انتخاب‌شده حرکت می‌دهد تا کیفیت جواب‌ها افزایش یابد:

$$\vec{X}_i^*(t+1) = \vec{X}_i(t+1) + 2 \times rand \times \left(\vec{X}^{Target}(t) - \vec{X}_i(t+1)\right) \quad (٤٧)$$

پارامتر β به‌صورت تطبیقی در طول تکرارها کاهش می‌یابد؛ بنابراین الگوریتم در مراحل ابتدایی بر اکتشاف و در مراحل پایانی بر بهره‌برداری تمرکز می‌کند.

مزایای اصلی NNA شامل معماری کم‌پارامتر، ساختار پویا و عملکرد رقابتی در مسائل بهینه‌سازی با ابعاد بالا و چندقله‌ای است. در مجموع، NNA با مدل‌سازی ریاضی ساختار شبکه‌های عصبی و بهره‌گیری از حافظه تداعی‌گر و یادگیری ترتیبی–دسته‌ای، توانایی مناسبی برای فرار از بهینه‌های محلی و یافتن جواب‌های سراسری در مسائل پیچیده مهندسی دارد.

۳٫۳. معیار فاصله (Spacing Metric)

یکی از معیارهایی که برای مقایسه الگوریتم‌های فرابتکاری استفاده می‌شود، معیار فاصله است. معیار فاصله که نخستین بار توسط Schott (Schott, 1995) معرفی شد، برای ارزیابی میزان پراکندگی و نحوه توزیع جواب‌های غیرمغلوب حاصل از یک الگوریتم به کار می‌رود. این معیار، یکنواختی نسبی مجموعه جواب‌های به‌دست‌آمده را در فضای اهداف ارزیابی می‌کند. فرمول ریاضی معیار فاصله مطابق معادله (٤٨) ارائه شده است (Kalyanmoy, 2001).

[4] Crowding Distance [0] [4] Roulette-Wheel [1]

$$S = \sqrt{\frac{1}{n_{pf}-1}\sum_{i=1}^{n_{pf}}\left(d_i - \bar{d}\right)^2} \quad (۴۸)$$

در این رابطه، N تعداد کل جواب‌های موجود در جبهه پارتوی حاصل و d_i فاصله اقلیدسی جواب i-ام از نزدیک‌ترین همسایه آن در فضای اهداف است.
مقدار کمتر معیار فاصله نشان‌دهنده توزیع یکنواخت‌تر جواب‌ها در جبهه پارتو است .در حالت ایده‌آل، اگر تمام جواب‌های غیرمغلوب با فاصله‌ای کاملاً برابر از یکدیگر قرار گرفته باشند، فاصله هر جواب با میانگین فاصله‌ها برابر بوده و مقدار معیار فاصله به صفر می‌رسد. بنابراین، مقدار پایین‌تر این معیار مطلوب‌تر است و بیانگر توزیع یکنواخت‌تر و گسترده‌تر جواب‌های پارتو خواهد بود.

۴. نتایج

در این بخش، یافته‌های عددی و نتایج حاصل از پیاده‌سازی الگوریتم‌های فراابتکاری MOWCA و MONNA برای حل مسئله بهینه‌سازی دوهدفه تیر کامپوزیتی هیبریدی ارائه و مورد بررسی قرار می‌گیرد. تمرکز اصلی این پژوهش بر استخراج دقیق جبهه‌های پارتو جهت ایجاد یک مصالحه منطقی میان بیشینه‌سازی فرکانس طبیعی پایه و کمینه‌سازی هزینه ساخت، تحت رعایت دقیق قید فیزیکیِ وزن می‌باشد. به منظور اطمینان از صحت عملکرد کدهای توسعه‌یافته و اعتبارسنجی مدل ریاضی مبتنی بر تئوری تیموشنکو، ساختار تیر کامپوزیتی در نرم‌افزار اجزای محدود آباکوس نیز مدل‌سازی شده است. شکل ۱ نمایی از نحوه اعمال شرایط مرزی یک‌سر درگیر–یک‌سر آزاد (تیر کنسول) را در محیط این نرم‌افزار به تصویر می‌کشد. در ادامه این بخش، ابتدا تقابل فیزیکی توابع هدف در قالب نمودارهای جبهه پارتو تحلیل گردیده، سپس توالی چیدمان لایه‌ها در پیکربندی‌های بهینه کالبدشکافی شده و در نهایت، کارایی الگوریتم‌های هوشمند به کار گرفته شده از منظر شاخص‌های آماری مورد ارزیابی و مقایسه قرار می‌گیرد.




شکل ۱. نمایی از شرایط مرزی تیر کامپوزیتی در نرم‌افزار آباکوس.

شکل ۲، جبهه‌های پارتوی استخراج‌شده توسط دو الگوریتم هوشمند MOWCA و MONNA را برای مسئله بهینه‌سازی دوهدفه تیر کامپوزیت هیبریدی نشان می‌دهد. بررسی دقیق این نمودارهای پراکندگی، تقابل ذاتی و گریزناپذیر میان عملکرد دینامیکی سازه و توجیه‌پذیری اقتصادی آن را به شفاف‌ترین شکل ممکن به تصویر می‌کشد. همان‌طور که در هر دو نمودار (الف و ب) مشخص است، یک روند صعودی اکید میان فرکانس طبیعی پایه و هزینه ساخت وجود دارد. این ساختار توزیع نشان می‌دهد که دستیابی به پایداری دینامیکی بالاتر در محیط‌های ارتعاشی، مستلزم صرف هزینه‌های گزاف‌تر است. الگوریتم‌های فراابتکاری به کار گرفته شده، با موفقیت توانسته‌اند مرزهای این فضای متضاد را شناسایی کرده و مجموعه‌ای از راه‌حل‌های غیرمغلوب را در اختیار طراح قرار دهند تا وی بتوآند بر اساس سقف بودجه تخصیص‌یافته ڈر پروژه، بهینه‌ترین تصمیم مهندسی را اتخاذ نماید.


از منظر فیزیک ارتعاشات و مکانیک جامدات، رفتار مشاهده‌شده در این جبهه‌های پارتو کاملاً منطبق بر اصول تئوریک است. در یک تیر با شرایط مرزی یک‌سر درگیر–یک‌سر آزاد (CF) یا همان تیر کنسول، برای افزایش فرکانس طبیعی، سیستم نیازمند ارتقای چشمگیر نسبت سفتی به جرم (K/M) است. با توجه به خواص مکانیکی مواد ورودی، الیاف کولار ۴۹ در مقایسه با الیاف شیشه، هم از مدول الاستیسیته طولی بسیار بالاتری (۸۰ در برابر ۴۱ گیگاپاسکال) برخوردارند و هم چگالی کمتری (۱۳۸۰ در برابر ۱۹۷۰ کیلوگرم بر متر مکعب) دارند. بنابراین، استراتژی فیزیکی الگوریتم‌ها برای بیشینه‌سازی فرکانس، جایگزینی تدریجی لایه‌های شیشه با لایه‌های کولار در پیکربندی لمینت است. با این حال، از آنجایی که ضریب هزینه کولار ۳/۵ برابر شیشه تعریف شده است، این جایگزینی استراتژیک برای ارتقای سفتی، مستقیماً به معنای جهش شدید در تابع هزینه ساخت

[4] Non-dominated solutions [2]

است. بر این اساس، نقاط قرار گرفته در سمت چپ و پایین نمودارها نمایانگر سازه‌های ارزان‌قیمت شیشه‌پایه با فرکانس پایین هستند، در حالی که نقاط واقع در گوشه بالا و سمت راست، پیکربندی‌های گران‌قیمت کولارپایه را با حداکثر صلبیت نشان می‌دهند.



(الف)




(ب)

شکل ۲. جبهه پارتو شامل جواب‌های بهینه برای الف) الگوریتم MOWCA ب) الگوریتم MONNA.

علاوه بر مفاهیم مکانیکی، ماهیت گسسته و توزیع پلکانی نقاط روی این جبهه‌های پارتو، نشان‌دهنده پیچیدگی بالای فضای جستجوی ترکیبی در طراحی سازه‌های لایه‌ای است. فاصله‌های معنادار بین نقاط بهینه، ناشی از پرش‌های متغیرهای طراحی نظیر تغییر زاویه یک لایه از ۰ به ۴۵ درجه و یا تغییر جنس یک لایه از شیشه به کولار است. نکته بسیار حائز اهمیت در تحلیل این نمودارها، عملکرد موفق الگوریتم‌ها در ارضای همزمان قیود سخت‌گیرانه مسئله است؛ به طوری که تمامی این نقاط متنوع، در فضایی یافت شده‌اند که قید فیزیکی سقف وزن (کمتر از ۰/۰۹ کیلوگرم) و محدودیت اقتصادی (سقف هزینه ۷۵ واحد) به شدت فضای جستجو را محدود کرده بود. توزیع این نقاط نشان می‌دهد که الگوریتم‌ها بدون نقض الزامات طراحی، توانسته‌اند مسیرهای مصالحه را در فضای محدودشده به درستی نقشه‌برداری کنند و انعطاف‌پذیری بالایی را برای طراحی قطعات در صنایع با تکنولوژی بالا فراهم آورند.

همچنین به منظور درک بهتر رفتار دینامیکی سازه، شکل ۳ نمایی سه‌بعدی از اولین شکل‌مود ارتعاشی (خمش پایه) تیر کامپوزیتی را تحت شرایط مرزی یک‌سر درگیر در نرم‌افزار آباکوس به تصویر می‌کشد.



شکل ۳. شماتیک تیر کامپوزیتی شبیه‌سازی شده در نرم‌افزار آباکوس.

جدول ۲ جزئیات دقیق توالی لایه‌چینی، مقادیر توابع هدف و نتایج اعتبارسنجی عددی را برای منتخبی از پیکربندی‌های بهینه استخراج‌شده توسط الگوریتم‌های MOWCA و MONNA به تصویر می‌کشد. کالبدشکافی متغیرهای طراحی در این راه‌حل‌های غیرمغلوب، اثبات می‌کند که هر دو الگوریتم هوشمند به درک عمیق و یکسانی از فیزیک ارتعاشات تیرهای یک‌سر درگیر (CF) دست یافته‌اند. از منظر تئوری کلاسیک لایه‌ها، در یک تیر کنسول بیشینه لنگر خمشی در تکیه‌گاه گیردار رخ می‌دهد و ممانعت از خمش نیازمند تامین حداکثر صلبیت در دورترین فاصله از تار خنثی است. بر همین اساس، به وضوح مشاهده می‌شود که هر دو الگوریتم به شکل کاملاً هدفمندی الیاف با زاویه صفر درجه را به لایه‌های بیرونی اختصاص داده‌اند تا پارامتر سفتی خمشی طولی (D_{11}) به بالاترین حد ممکن برسد. در مقابل، لایه‌های زاویه‌دار (± ٤٥ و ۹۰) که حضور آن‌ها برای ارضای قیود مقاومت برشی و توازن الزامی است، به سمت لایه‌های میانی هدایت شده‌اند تا کمترین اثر مخرب را بر عملکرد دینامیکی کل سیستم داشته باشند. این الگو نشان می‌دهد که چارچوب بهینه‌سازی توانسته است بدون دخالت طراح، قوانین حاکم بر مکانیک جامدات را به درستی در فضای جستجوی گسسته پیاده‌سازی نماید.

از بُعد تحلیل فضای مصالحه و استراتژیِ تخصیص مواد، توزیع راه‌حل‌ها رقابت بسیار نزدیک و عملکرد انعطاف‌پذیر الگوریتم‌ها را در مدیریت بودجه به نمایش می‌گذارد. به عنوان نمونه، در راه‌حل‌های کاملاً اقتصادی، مقایسه ردیف ۲ (از MOWCA) و ردیف ۶ (از MONNA) نشان می‌دهد که هر دو الگوریتم دقیقاً از حداقل هزینه ممکن یعنی ۳۵ واحد بهره برده‌اند و برای رعایت این سقف سخت‌گیرانه، به طور گسترده‌ای از الیاف ارزان‌قیمت شیشه استفاده کرده‌اند. با این وجود، الگوریتم MONNA با یافتن یک چیدمان ظریف‌تر توانسته است در همین هزینه برابر، فرکانس پایه را به ۲۱۳/۰۹ هرتز برساند که اندکی بهتر از عملکرد ۲۰۸ هرتزیِ MOWCA است و نشان از قدرت بهره‌برداری بالای شبکه عصبی در این ناحیه دارد. در سمت دیگر جبهه پارتو، برای دستیابی به فرکانس‌های بیشینه، استراتژی الگوریتم‌ها بر استفاده حداکثری از الیاف سبک، صلب و گران‌قیمت کولار در راستای طولی متمرکز شده است؛ به طوری که MOWCA در ردیف ۱ با رساندن هزینه به مرز ۷۳ واحد، فرکانس خیره‌کننده ۳۵۱/۸ هرتز را ثبت کرده و MONNA در ردیف ۷ با هزینه ۶۱ واحد به فرکانس ۳۱۳/۹۱ هرتز دست یافته است. این تنوع چشمگیر در توالیِ چیدمان‌ها ثابت می‌کند که الگوریتم‌ها با تغییر هوشمندانه کسر حجمی الیاف شیشه به کولار، طیف کاملی از انتخاب‌های استراتژیک را متناسب با محدودیت‌های بودجه‌ای و ارتعاشی فراهم آورده‌اند.

جدول ۲. توالی‌های لایه‌چینی بهینه منتخب، مقادیر توابع هدف و نتایج صحت‌سنجی عددی با استفاده از نرم‌افزار آباکوس برای تیر کامپوزیتی هیبریدی تحت شرایط مرزی یک سر گیردار.

ردیف	لایه‌چینی	توابع هدف		نتایج آباکوس برای فرکانس طبیعی تیر (هرتز)	درصد خطا خیز (آباکوس)
		فرکانس طبیعی تیر (هرتز)	هزینه ساخت (واحد)		
MOWCA					

۱	$[0,0,0,0,0,0,0,90,45,-45,-45,0,0,45]_s$ $[k,k,g,k,k,k,g,k,g,k,g,k,g,k]_s$	۳۵۱/۸۰	۷۳	۳۴۹/۴۷	۰/۶۶
۲	$[0,0,0,0,0,45,0,90,90,-45]_s$ $[g,k,g,g,g,k,g,g,g,k]_s$	۲۰۸	۳۵	۲۰۵/۰۳	۱/۴۴
۳	$[0,0,0,0,0,0,0,90,45,0,-45]_s$ $[k,k,g,g,k,k,g,g,g,k,g]_s$	۲۷۰/۰۲	۴۷	۲۶۸/۷۰	۰/۴۹
۴	$[0,0,0,0,0,0,0,90,45,0,-45,0]_s$ $[k,k,g,k,k,k,g,g,g,k,g,k]_s$	۳۰۸/۳۳	۵۹	۳۰۶/۹۰	۰/۴۶
۵	$[0,0,0,0,0,0,0,90,45,0,-45]_s$ $[k,k,g,k,k,k,g,g,g,k,g]_s$	۲۸۴/۰۶	۵۲	۲۸۲/۸۹	۰/۴۱
MONNA					
۶	$[0,0,0,0,0,0,45,0,90,-45]_s$ $[g,g,k,g,k,g,g,g,k,g]_s$	۲۱۳/۰۹	۳۵	۲۱۱/۵۲	۰/۷۴
۷	$[0,0,0,0,0,0,45,0,90,-45,90,0,90]_s$ $[k,g,k,k,k,g,g,g,k,g,k,g,k]_s$	۳۱۳/۹۱	۶۱	۳۱۰/۵۸	۱/۰۷
۸	$[0,0,0,0,0,0,45,0,90,-45]_s$ $[k,g,k,g,k,g,g,g,k,g]_s$	۲۳۷/۵۲	۴۰	۲۳۵/۶۱	۰/۸۱
۹	$[0,0,0,0,0,0,45,0,90,-45,90,0,90]_s$ $[k,g,k,k,k,g,g,g,k,g,g,g,k]_s$	۳۱۰/۰۴	۵۶	۳۰۷/۸۲	۰/۷۲
۱۰	$[0,0,0,0,0,0,45,0,90,-45,90]_s$ $[k,g,k,g,k,g,g,g,k,g,k]_s$	۲۵۹/۷۹	۴۷	۲۵۸/۲۴	۰/۶۰

یکی دیگر از دستاوردهای برجسته این پژوهش که در ستون‌های انتهایی جدول ۲ قابل ارزیابی است، تطابق بسیار بالای نتایج مدل تحلیلی با شبیه‌سازی‌های اجزای محدود در نرم‌افزار Abaqus می‌باشد. مقایسه فرکانس‌های طبیعی پیش‌بینی‌شده توسط کد ریاضی توسعه‌یافته با خروجی‌های سه‌بعدی نرم‌افزار، نشان‌دهنده خطای نسبی بسیار ناچیز در بازه ۰/۴۱ تا نهایتاً ۱/۴۴ درصد است. دستیابی به چنین دقت بالایی در یک تیر با ضخامت نسبی متوسط و تحت شرایط مرزی نامتقارن (گیردار–آزاد)، اثبات می‌کند که فرمول‌بندی مبتنی بر تئوری تغییر شکل برشی مرتبه اول به همراه اعمال دقیق ضرایب تصحیح برش، اثرات اینرسی دورانی و انعطاف‌پذیری برشی را به درستی در معادلات حاکم لحاظ کرده است. این انطباق عالی نشان می‌دهد که چارچوب تحلیلی ارائه‌شده توانسته است به عنوان یک موتور ارزیابی بسیار سریع و پایدار عمل نموده و با حذف نیاز به فراخوانی مکرر و زمان‌بر نرم‌افزارهای تجاری در حلقه‌های تکرار، هزینه‌های محاسباتی الگوریتم‌های فراابتکاری را به شدت کاهش دهد، بی‌آنکه خدشه‌ای به دقت دینامیکی مدل وارد گردد.

به منظور تضمین یک ارزیابی منصفانه و ایجاد شرایط محاسباتی کاملاً یکسان برای مقایسه عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری، پارامترهای کنترلی شبیه‌سازی در هر دو روش MOWCA و MONNA به صورت همسان تنظیم شده‌اند. مقادیر مربوط به اندازه جمعیت اولیه، تعداد تکرارها در هر اجرای مستقل و کل دفعات ارزیابی تابع هدف، به عنوان تنظیمات پایه در جدول ۳ ارائه گردیده است.

جدول ۳. پارامترهای شبیه‌سازی الگوریتم‌های استفاده شده در این پژوهش.

نام الگوریتم	تعداد اعضای جمعیت	تعداد تکرار الگوریتم در هر اجرا	تعداد ارزیابی تابع
MOWCA	۵۰	۳۰۰	۱۵۰۵۰
MONNA	۵۰	۳۰۰	۱۵۰۵۰

جدول ۴ ارزیابی آماری و مقایسه‌ای عملکرد دو الگوریتم فراابتکاری MOWCA و MONNA را بر اساس شاخص فاصله‌گذاری (Spacing) در طی ۳۰ اجرای مستقل به تصویر می‌کشد. این معیار، کیفیت یکنواختی توزیع راه‌حل‌های غیرمغلوب را بر روی جبهه پارتو می‌سنجد؛ به طوری که مقادیر کمتر، نشان‌دهنده توزیع هموارتر و فقدان تجمع موضعی جواب‌ها در یک ناحیه خاص از فضای[3] هدف است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد[4] که الگوریتم MONNA با ثبت کمترین میانگین (۰/۱۰۴) و کمترین انحراف از معیار (۰/۰۳۹)، عملکرد پایدارتر و برتری نسبی در مقایسه با الگوریتم MOWCA (با میانگین ۰/۱۰۹ و انحراف از معیار ۰/۰۴۳) از خود نشان داده است. از منظر مهندسی طراحی، این برتری آماری بدین معناست که مکانیسم‌های جستجوی الگوریتم MONNA در مواجهه با فضای به شدت گسسته و ترکیبی مسئله (شامل متغیرهای نوع الیاف و زوایای استاندارد) و تحت تأثیر قیود سخت‌گیرانه‌ی وزن و هزینه، توانسته‌اند گذاری پیوسته و منطقی‌تر را میان چیدمان‌های ارزان‌قیمت شیشه‌پایه و سازه‌های گران‌قیمت کولارپایه ایجاد نمایند. این توزیع هموار و یکنواخت به تصمیم‌گیرنده نهایی اطمینان می‌دهد که هیچ شکاف یا گسستگی پنهانی در مرزهای مصالحه وجود نداشته و یک طیف کاملاً یکدست از انتخاب‌های سازه‌ای در اختیار طراح قرار گرفته است.

جدول ۴. مقایسه الگوریتم‌های استفاده شده در این پژوهش با استفاده از معیار فاصله گذاری (Spacing).

نام الگوریتم	کمینه	بیشینه	میانگین	میانه	انحراف از معیار
MOWCA	۰/۰۳۸	/۱۹۳ ۰	۰/۱۰۹	/۱۰۴ ۰	۰/۰۴۳
MONNA	۰/۰۴۵	/۱۷۲ ۰	۰/۱۰۴	/۱۰۵ ۰	۰/۰۳۹

۵. نتیجه‌گیری و بحث

در این پژوهش، یک چارچوب تحلیلی-محاسباتی کارآمد برای طراحی بهینه و استخراج جبهه پارتوی تیرهای کامپوزیتی هیبریدی کولار/شیشه تحت شرایط مرزی یک‌سر درگیر (CF) توسعه یافت. ترکیب معادلات دقیق تئوری تیموشنکو (FSDT) با الگوریتم‌های هوشمند MOWCA و MONNA، امکان ارزیابی سریع و دقیق چیدمان‌های گسسته را در حضور قیود متضاد فیزیکی و اقتصادی فراهم آورد. مهم‌ترین دستاوردهای این مطالعه به شرح زیر قابل جمع‌بندی است:

- **درک فیزیکی الگوریتم‌ها:** نتایج بهینه‌سازی اثبات کرد که الگوریتم‌های فراابتکاری، قوانین مکانیک جامدات را به درستی در فضای جستجو پیاده‌سازی کرده‌اند؛ به گونه‌ای که برای مقابله با لنگر خمشی بیشینه در تکیه‌گاه تیر کنسول، الیاف صفر درجه (عمدتاً از جنس کولار) به صورت هوشمندانه‌ای به لایه‌های بیرونیِ سازه هدایت شدند.
- **تقابل توابع هدف و نقش هیبریداسیون:** استخراج جبهه پارتو به وضوح نشان داد که ارتقای عملکرد دینامیکی سازه (افزایش فرکانس) وابستگی مستقیمی به افزایش کسر حجمی الیاف کولار دارد. با این حال، اعمال محدودیت سخت‌گیرانه وزن (۰/۰۹ کیلوگرم) و بودجه (۷۵ واحد)، الگوریتم‌ها را ناگزیر به ایجاد یک هیبریداسیون دقیق و ترکیبی با الیاف شیشه نمود که این امر منجر به تولید طیف گسترده‌ای از راه‌حل‌های مصالحه (از فرکانس ۱۴۸ هرتز با هزینه ۳۵ واحد، تا فرکانس ۳۵۱ هرتز با هزینه ۷۳ واحد) گردید.

[3] [4] Clustering

- **مقایسه عملکرد الگوریتم‌ها:** ارزیابی‌های آماری نشان داد که الگوریتم MONNA به واسطه مکانیسم‌های یادگیری خود، توزیع یکنواخت‌تر و هموارتری (بر اساس شاخص Spacing) از چیدمان‌های بهینه را ارائه می‌دهد. در مقابل، الگوریتم MOWCA قدرت اکتشاف بالاتری در یافتن راه‌حل‌های اکسترمم داشته و موفق به ثبت بالاترین فرکانس طبیعی ممکن در چارچوب قیود مسئله شد.
- **کارایی محاسباتی و دقت مدل تحلیلی:** تطابق خیره‌کننده نتایج تحلیلی با شبیه‌سازی‌های سه‌بعدی المان محدود در نرم‌افزار آباکوس (با خطای کمتر از ۱/۵ درصد)، ثابت کرد که رویکرد ارائه‌شده می‌تواند به عنوان یک جایگزین بسیار سریع، پایدار و کم‌هزینه برای تحلیل‌های زمان‌بر تجاری در مسائل بهینه‌سازی سازه‌های کامپوزیتیِ ضخیم مورد استفاده قرار گیرد.

منابع

Abo-bakr, R. M., Shanab, R. A., & Attia, M. A. (2021). Multi-objective optimization for lightweight design of bi-directional functionally graded beams for maximum frequency and buckling load. Composite Structures, 278, 114691 .
Atashpaz-Gargari, E., & Lucas, C. (2007). Imperialist competitive algorithm: An algorithm for optimization inspired by imperialistic competition. 2007 IEEE Congress on Evolutionary Computation, 4661–4667 .
Chandrashekhara, K., Krishnamurthy, K., & Roy, S. (1990). Free vibration of composite beams including rotary inertia and shear deformation. Composite Structures, 14(4), 269–279 .
Chen, D., Sun, G., Meng, M., Jin, X., & Li, Q. (2019). Flexural performance and cost efficiency of carbon/basalt/glass hybrid FRP composite laminates. Thin-Walled Structures, 142, 516–531 .
Domagalski, Ł. (2021). Comparison of the natural vibration frequencies of timoshenko and bernoulli periodic beams. Materials, 14(24), 7628 .
Eskandar, H., Sadollah, A., Bahreininejad, A., & Hamdi, M. (2012). Water cycle algorithm–A novel metaheuristic optimization method for solving constrained engineering optimization problems. Computers & Structures, 110, 151–166 .
Hemmatian, H., Fereidoon, A., & Shirdel, H. (2014). Optimization of hybrid composite laminate based on the frequency using imperialist competitive algorithm. Mechanics of Advanced Composite Structures, 1(1), 37–48 .
Kalantari, M., Dong, C., & Davies, I. J. (2016). Multi-objective analysis for optimal and robust design of unidirectional glass/carbon fibre reinforced hybrid epoxy composites under flexural loading. Composites Part B: Engineering, 84, 130–139 .
Kalyanmoy, D. (2001). Multi-objective optimization using evolutionary algorithms Wiley. J. & Sons 497p .
Krishnaswamy, S., Chandrashekhara, K., & Wu ,W. (1992). Analytical solutions to vibration of generally layered composite beams. Journal of Sound and Vibration, 159(1), 85–99 .
Megahed, M., Abo-bakr, R. M., & Mohamed, S. (2020). Optimization of hybrid natural laminated composite beams for a minimum weight and cost design. Composite Structures, 239, 111984 .
Moyo, R. T., & Tabakov, P. Y. (2024). OPTIMAL DESIGN OF LAMINATED COMPOSITE AND NANOCOMPOSITE STRUCTURES USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION TECHNIQUES: A SURVEY. Advances in Computing & Engineering ,۴ (۲), ۸۲.
Niesterowicz, B., Dunaj, P., & Berczyński, S. (2020). Timoshenko beam model for vibration analysis of composite steel-polymer concrete box beams. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 58 .
Reddy, J. (2004). Mechanics of Laminated Composite Plates and Shells: Theory and Analysis. In: CRC press.
Sadollah, A., Eskandar, H., & Kim, J. H. (2015). Water cycle algorithm for solving constrained multi-objective optimization problems. Applied Soft Computing, 27, 279–298 .
Sadollah, A., Eskandar ,H., Lee, H. M., Yoo, D. G., & Kim, J. H. (2016). Water cycle algorithm: a detailed standard code. SoftwareX, 5, 37–43 .
Sadollah, A., Sayyaadi, H., & Yadav, A. (2018). A dynamic metaheuristic optimization model inspired by biological nervous systems: Neural network algorithm. Applied Soft Computing, 71, 747–782 .

Schott, J. R. (1995). Fault tolerant design using single and multicriteria genetic algorithm optimization Massachusetts Institute of Technology .[
Vo-Duy, T., Duong-Gia, D., Ho-Huu, V., Vu-Do, H .C., & Nguyen-Thoi, T. (2017). Multi-objective optimization of laminated composite beam structures using NSGA-II algorithm. Composite Structures, 168, 498–509 .

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی مفهومی و شبیه‌سازی عددی سازه‌ی فرامکانیکی دوپایدار قابل‌بازیابی حرارتی برای جذب انرژی با رویکرد چرخه‌ی حیات

محمد حمیصی

- استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

در پژوهش حاضر، یک سازه‌ی فرامکانیکی دوپایدار متشکل از تیرکمانی‌های دولایه) نایلون-آلیاژ حافظه‌دار (طراحی و با استفاده از شبیه‌سازی اجزای محدود (Abaqus/Explicit)تحلیل شده است .بهینه‌سازی پارامتریک با الگوریتم کریگینگ) ۵۰ نقطه‌ی اولیه، ۲۰۰ تکرار (برای بهبود عملکرد جذب انرژی انجام شد . نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که SEA سازه‌ی بهینه‌شده نسبت به نمونه‌ی تک‌پایدار) تحت شرایط بارگذاری یکسان (بهبود قابل‌توجهی) از ۱.۵ به ۲.۸ (J/g دارد . منحنی انرژی پتانسیل، وجود دو مینیمم موضعی را نشان می‌دهد که با رفتار دوپایدار سازگار است .بازیابی حرارتی ساختار با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار در دمای ۴۵ °C شبیه‌سازی شد .ارزیابی مقدماتی چرخه‌ی حیات، پتانسیل کاهش اثرات زیست‌محیطی را نسبت به جاذب‌های آلومینیومی مشابه نشان می‌دهد .در نرخ‌های کرنش بالا، کاهش عملکرد بازیابی پیش‌بینی می‌شود که به‌عنوان محدودیت اصلی پژوهش مطرح می‌گردد .این پژوهش، چارچوبی مفهومی برای طراحی جاذب‌های انرژی پایدار با رویکرد اقتصاد چرخشی ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی :بهینه‌سازی پارامتریک، سازه‌های فرامکانیکی دوپایدار، آلیاژهای حافظه‌دار

۱ .مقدمه

با رشد فزاینده‌ی صنایع حمل‌ونقل، هوافضا و تجهیزات ایمنی، نیاز به سازه‌های جاذب‌انرژی با نسبت استحکام به وزن بالا و قابلیت استفاده‌ی مجدد بیش از پیش احساس می‌شود .جاذب‌های انرژی سنتی) مانند لوله‌های جدارنازک فلزی (علی‌رغم عملکرد قابل‌قبول، در بسیاری از کاربردها پس از تغییرشکل پلاستیک شدید، نیازمند تعویض هستند .این امر منجر به هزینه‌های نگهداری بالا و تولید ضایعات می‌شود.

در سال‌های اخیر، سه رویکرد نوین برای رفع این محدودیت‌ها مطرح شده است) :۱ (سازه‌های فرامکانیکی (Mechanical Metamaterials) که با طراحی خاص شبکه‌ای، خواص مکانیکی هدفمند مانند نسبت پواسون منفی و جذب انرژی بالا ایجاد می‌کنند] ۱[؛) ۲ (آلیاژهای حافظه‌دار (SMAs) و سازه‌های دوپایدار که امکان جذب انرژی توأم با بازیابی شکل از طریق تحریک حرارتی را فراهم می‌کنند] ۲[؛ و) ۳ (اقتصاد چرخشی و طراحی برای جداسازی (Design for Disassembly) که کاهش ضایعات و افزایش قابلیت بازیافت را از مرحله طراحی دنبال می‌کند] ۳.[

پژوهش حاضر با تلفیق این سه رویکرد، یک چارچوب مفهومی برای طراحی سازه‌ی فرامکانیکی دوپایدار با قابلیت بازیابی حرارتی ارائه می‌دهد که ضمن عملکرد مکانیکی مطلوب، با اهداف توسعه‌ی پایدار و اقتصاد چرخشی نیز هم‌سو باشد.

۲ .روش‌شناسی

۲-۱ .هندسه و مدل‌سازی

سلول واحد موردنظر، یک تیرکمانی دولایه با هندسه‌ی کسینوسی است) معادله ۱ .(لایه‌ی بالایی از جنس نایلون با ضخامت ۵.۱ میلی‌متر و لایه‌ی پایینی از جنس آلیاژ حافظه‌دار با ضخامت ۱۵.۰ میلی‌متر در نظر گرفته شده است] ۱.[

$$y(x)= h/2\ [1 - \cos(2\pi x/l)]$$

که در آن $h=10$ mm و $l=100$ mm می‌باشند.

۲-۲ .فرمول‌بندی مسئله‌ی بهینه‌سازی

مسئله‌ی بهینه‌سازی پارامتریک با هدف بیشینه‌سازی ظرفیت جذب انرژی و اعمال قیود بر نیروی پیک و دره، به صورت زیر فرموله می‌شود] ۱:[

$$\text{Maximize: } E_{abs} = \int F\, d\delta$$

$$\text{Subject to: } F_{peak} \le \bar{F}_{peak},\quad F_{valley} \ge \bar{F}_{valley}$$

متغیرهای طراحی شامل ضخامت لایه‌ها (t_1, t_2) و پارامترهای هندسی (h, l) هستند .به دلیل غیرخطی‌بودن شدید مسئله، از استراتژی بسط میدان ماده برای کاهش تعداد متغیرهای طراحی و از الگوریتم بدون گرادیان مبتنی بر کریگینگ برای حل استفاده شده است] ۱.[

جدول ۳ :محدوده‌ی متغیرهای طراحی

متغیر	شرح	محدوده	مقدار بهینه
t_1	ضخامت لایه‌ی نایلون	mm۵.۲–۵.۰	mm۵.۱
t_2	ضخامت لایه‌یSMA	mm۳.۰–۰۵.۰	mm۱۵.۰
h	ارتفاع تیرکمانی	mm۲۰–۵	mm۱۰
l	طول تیرکمانی	mm۱۵۰–۵۰	mm۱۰۰

جزئیات الگوریتم بهینه‌سازی :۵۰ نقطه‌ی اولیه(DOE) ، ۲۰۰ تکرار، تابع اکتساب(Expected Improvement (EI ، پارامتر$\kappa=0.1$ ، معیار توقف تغییر تابع هدف کمتر از ۱٪، و قید$F_{peak} \le 85$ N.

۲-۳ .شبیه‌سازی اجزای محدود

شبیه‌سازی‌ها با استفاده از نرم‌افزار Abaqus/Explicit انجام شده است .مشخصات مدل عبارت‌اند از :نوع المان) C3D8R مکعبی هشت‌گره‌ای با کاهش انتگرال گیری(، تعداد ۸۵۶,۲۴ المان پس از تحلیل همگرایی، تکیه‌گاه ساده در پایین، بارگذاری فشاری در بالا، و تماس عمومی با ضریب اصطکاک ۲.۰.

الف (بارگذاری شبه‌استاتیک :برای استخراج منحنی نیرو-جابجایی و محاسبه‌ی انرژی جذب‌شده، بارگذاری فشاری با نرخ ثابت ۱ mm/s تا جابجایی ۲۵ mm اعمال شد .معیار شبه‌استاتیک بودن) نسبت انرژی جنبشی به انرژی داخلی < ۰۵.۰ (در تمام مراحل تأیید شد.

ب (بارگذاری دینامیکی) ضربه‌ای :(برای بررسی عملکرد در نرخ‌های کرنش بالا، تحلیل‌های Explicit با نرخ‌های کرنش ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ s^{-1} انجام شد.

بازیابی حرارتی با استفاده از تحلیل ترتیبی حرارتی-مکانیکی (Sequential Thermal-Mechanical) انجام شده است .ابتدا بارگذاری مکانیکی در دمای ثابت ۲۵ °C اعمال شد .سپس میدان دمایی به‌صورت یکنواخت به ۴۵ °C افزایش یافت (Predefined Temperature Field) و ساختار اجازه یافت تا به حالت تعادل جدید بازگردد.

۲-۴ .پارامترهای مادی و مدل رفتاری

برای شبیه‌سازی آلیاژ حافظه‌دار از مدل داخلی) Abaqus/Standard نسخه ۲۰۲۳ (با نام "Shape Memory Alloy" استفاده شده است .این مدل بر اساس فرمول‌بندی Lagoudas و همکاران] ۲ [پیاده‌سازی شده است .پارامترهای کامل مدل عبارت‌اند از:

پارامترهای تبدیل فازیAs=40°C :. Mf=15°C، Ms=20°C، Af=45°C. ؛ تنش شروع/پایان تبدیل آستنیت σ_s^A=100 MPa :و σ_f^A=300 MPa؛ تنش شروع/پایان تبدیل مارتنزیت σ_s^M=200 MPa :وσ_f^M=400 MPa ؛ و کرنش تبدیل بیشینه.ε_L=0.06

پارامترهای الاستیکE_A=75 GPa :. E_M=28 GPa و .ν=0.33 پارامترهای حرارتیα=1.1×10⁻⁵ /°C. ρ=6450 kg/m³.: c_p=450 J/(kg·K) ، k=18 W/(m·K).برای نایلون نیزE=2.8 GPa ، ν=0.39 و σ_y=45 MPa در نظر گرفته شده است.

۲-۵ .تحلیل همگرایی و حساسیت

چهار اندازه‌ی مش) ۱، ۸.۰، ۶.۰ و ۴.۰ میلی‌متر (تست شد .تفاوت نتایج بین مش‌های ۶.۰ و ۴.۰ میلی‌متر کمتر از ۳.۲٪ بود؛ بنابراین مش ۶.۰ میلی‌متر برای تمام شبیه‌سازی‌ها استفاده شد.

تحلیل حساسیت نشان داد کهE_A ، E_M و دمای تبدیل از حساسترین پارامترها هستند .تغییرات± ۱۰٪ در این پارامترها، حداکثر ۱۵٪ تغییر در انرژی جذب‌شده ایجاد می‌کند.


۲-۶ .روش اتصال و جداسازی

لایه‌ها با استفاده از اتصالات مکانیکی فشاری (snap-fit) و بدون استفاده از چسب به هم متصل شده‌اند .طراحی اتصالات بر اساس اصول "Design for Disassembly"۳ [انجام شده است .در طراحی نهایی، از چهار پایه‌ی قفل‌شونده در گوشه‌های سلول استفاده شده که با یک چرخش ۹۰ درجه باز می‌شوند] ۴ .[این روش، جداسازی کامل لایه‌ها را در کمتر از ۳۰ ثانیه ممکن می‌سازد.

۳ .نتایج و بحث

۳-۱ .عملکرد جذب انرژی

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که سلول واحد بهینه‌سازی‌شده، رفتار نیرو-جابجایی مشخصه‌ای دارد .افت نیرو در منحنی، نشان‌دهنده‌ی رفتار سازگار با پدیده‌ی snap-throughدر سازه‌های دوپایدار است.



شکل ۱ .مقایسه منحنی‌های نیرو–جابجایی سازه دوپایدار بهینه‌شده و سازه تک‌پایدار مرجع .افت نیرو در منحنی آبی با رفتار snap-through سازگار است.


جدول ۱ :مقایسه‌ی عملکرد جذب انرژی) نتایج شبیه‌سازی(

پارامتر	سازه‌ی دوپایدار بهینه‌شده	سازه‌ی تک‌پایدار ساده
نیروی پیک(N)	۰.۸۵	۳.۶۲
انرژی جذب‌شده(J)	۴.۱۲	۸.۷
جرم(g)	۵۱.۱	۵۳.۱
انرژی جذب ویژه(J/g)	۲.۸	۱.۵
نسبت پواسون مؤثر	−۲۳.۰	+۳۲.۰

۲-۳ .بررسی رفتار دوپایدار

منحنی انرژی پتانسیل با انتگرال‌گیری عددی از منحنی نیرو-جابجایی خروجی Abaqus محاسبه شده است .علامت‌گذاری بر اساس قرارداد $U(\delta)=U(0)+\int_0^{\delta} F(s)ds$ انجام شده است .در خروجیAbaqus ، نیروی واکنشی (RF) در جهت مخالف جابجایی تعریف شده است؛ بنابراین علامت منفی در انتگرال‌گیری اعمال شده است.


وجود دو مینیمم موضعی در منحنی انرژی پتانسیل، که در آن‌ها شرط تعادل $dU/d\delta=0$ و شرط پایداری $d^2U/d\delta^2>0$ برقرار است، با وجود دو حالت تعادلی پایدار سازگار است .شکل ۲ منحنی انرژی پتانسیل دوپایدار و تک‌پایدار را به‌صورت مقایسه‌ای نشان می‌دهد .تأیید قطعی دوپایداری نیازمند تحلیل مسیر باربرداری (unloading)و بررسی hysteresis است که در پژوهش‌های آینده انجام خواهد شد.



شکل ۲ .منحنی انرژی پتانسیل برای سازه دوپایدار و سازه تک‌پایدار؛ وجود مینیمم‌های انرژی در سازه دوپایدار با دو حالت تعادل پایدار سازگار است.

۳-۳ .مقایسه شاخص‌های جذب انرژی

برای مقایسه‌ی کمی عملکرد، مقادیر نرمال‌شدهSEA ، انرژی جذب‌شده و نیروی میانگین در شکل ۳ ارائه شده‌اند .مقادیر بالاتر نسبت به سازه‌ی تک‌پایدار مرجع نشان دهنده‌ی بهبود شاخص‌های جذب انرژی در طراحی دوپایدار است.



شکل ۳ .مقایسه شاخص‌های جذب انرژی؛ مقادیر سازه دوپایدار بهینه‌شده نسبت به سازه تک‌پایدار ساده نرمال‌سازی شده‌اند.

۳-۴ .قابلیت بازیابی حرارتی

شبیه‌سازی افزایش دما به ۴۵ درجه سانتی‌گراد، بازگشت ساختار تغییرشکل‌یافته به حالت اولیه را نشان می‌دهد .این ویژگی، پتانسیل استفاده‌ی مجدد از جاذب را در برابر ضربات متوالی فراهم می‌کند] ۱.[

با توجه به اینکه تصویر بازیابی حرارتی مستقل در مجموعه شکل‌های ارائه‌شده وجود ندارد، این نتیجه در متن گزارش می‌شود و از درج تصویر غیرموجود یا ساختگی خودداری شده است.

۳-۵ .ارزیابی مقدماتی اثرات چرخه‌ی حیات(Preliminary Life-Cycle Assessment)


بر اساس داده‌های مرجع] ۵-۶ [و با رویکرد طراحی برای جداسازی(DfD) ، پتانسیل کاهش اثرات زیست‌محیطی سازه‌ی طراحی‌شده نسبت به جاذب‌های آلومینیومی مشابه بررسی شد .در طراحی بهینه‌شده، جرم سلول واحد به ۵۱.۱ g رسید که نسبت به نمونه‌ی اولیه) ۱۰.۲ (g کاهش حدود ۲۸٪ را نشان می‌دهد .طراحی لایه‌ای و استفاده از اتصالات مکانیکی ساده، جداسازی مواد در پایان عمر را تسهیل می‌کند] ۴ .[همچنین قابلیت بازیابی و استفاده‌ی مجدد، طول عمر مؤثر سازه را افزایش داده و می‌تواند نیاز به تولید مجدد را کاهش دهد.

این تحلیل یک مطالعه‌ی مفهومی و مقدماتی است و برای نتایج قطعی، انجام مطالعه‌ی کامل LCA با داده‌های بومی و سناریوهای واقعی پیشنهاد می‌شود.

۳-۶ .مقایسه با پژوهش‌های پیشین

نوآوری اصلی پژوهش حاضر در تلفیق سه‌گانه‌ی) ۱ (قابلیت بازیابی حرارتی،) ۲ (بهینه‌سازی پارامتریک و) ۳ (رویکرد طراحی برای جداسازی در یک چارچوب یکپارچه است.

شکل ٤ نسبت پایداری به جرم (SAW) را برای سازه‌ی حاضر و سازه‌ی تک‌پایدار مرجع مقایسه می‌کند .این شاخص با توجه به شرایط مدل‌سازی حاضر قابل تفسیر است و برای مقایسه مستقیم با مطالعات دیگر باید شرایط آزمون، تعریف شاخص و جرم مؤثر یکسان باشد.




شکل ٤ .مقایسه نسبت پایداری به جرم (SAW) برای سازه دوپایدار بهینه‌شده و سازه تک‌پایدار ساده .مقدار SAW سازه دوپایدار ۹۱.۱۴ kN/m/g و نمونه مرجع ۹۸.۹ kN/m/g گزارش شده است.

جدول ۲ :مقایسه‌ی پژوهش حاضر با مطالعات مشابه

پارامتر	پژوهش حاضر	[۱Liang et al. (2024)]	[۴Borovinšek et al. (2019)]
رویکرد	بهینه‌سازی پارامتریک) کریگینگ(	توپولوژی	چندهدفه
قابلیت بازیابی	بله) حرارتی(	بله) حرارتی(	گزارش نشده
رویکرد چرخه‌ی حیات	بله) مقدماتی(	خیر	خیر

۳-۷ .بررسی پایداری و محدودیت‌ها

شبیه‌سازی‌های دینامیکی نشان می‌دهند که در نرخ‌های کرنش بالا، ساختار ممکن است دچار کمانش موضعی در نواحی اتصال سلول‌ها شود که منجر به کاهش بازیابی می‌گردد .شکل ۵ توزیع کرنش مؤثر) میسز (را در حالت تغییرشکل بزرگ مقایسه می‌کند و نواحی تمرکز کرنش در سازه را نشان می‌دهد.



شکل ۵. توزیع کرنش مؤثر) میسز (در حالت تغییرشکل بزرگ (δ=15 mm) در شبیه‌سازیAbaqus/Explicit ؛ تمرکز کرنش در نواحی اتصال قابل مشاهده است.

تعریف بازیابی :درصد بازگشت به شکل اولیه به‌صورت زیر تعریف می‌شود:


$$\text{Recovery} = (1 - \delta\_\text{residual}/\delta\_\text{max}) \times 100$$

که در آن δ_max حداکثر جابجایی اعمال‌شده و δ_residual جابجایی باقیمانده پس از حذف بار و اعمال دمای ۴۵ $^{\circ}C$است.

نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که در نرخ کرنش s^{-1}۱ ، بازیابی حدود ۹۸٪ است .در نرخ‌های کرنش بالا، به‌دلیل کمانش موضعی، بازیابی کاهش می‌یابد :s^{-1} ۵۰ حدود ۹۲٪، s^{-1} ۱۰۰ حدود ۸۰٪) کاهش حدود ۴.۱۸٪ نسبت به حالت شبه‌استاتیک(، و s^{-1} ۱۵۰ حدود ۶۵٪.

۳-۸ .تأیید معیارهای طراحی

شکل ۶ جمع‌بندی معیارهای اصلی طراحی را ارائه می‌کند .مطابق داده‌های گزارش‌شده، معیار جذب انرژی ویژه، معیار پایداری به جرم، معیار دوپایداری بر مبنای ارتفاع سد انرژی، و معیار جرم همگی از آستانه‌های تعریف‌شده عبور می‌کنند.



شکل ۶ .تأیید معیارهای اصلی طراحی: SEA=135.8 J/g > 40 J/g، SAW=14.91 kN/m/g > 4 kN/m/g ، U_b=72.1 J > 20 J و جرم 1.51 g < 2.0 g.

۴ .نتیجه‌گیری

•شبیه‌سازی‌ها رفتار سازگار با دوپایداری را در سازه‌ی طراحی‌شده نشان دادند .منحنی انرژی پتانسیل وجود مینیمم‌های متناظر با حالت‌های تعادل پایدار را نشان می‌دهد.

•قابلیت بازیابی حرارتی با استفاده از آلیاژ حافظه‌دار در دمای ۴۵ °C به‌صورت عددی تأیید شد.

•رویکرد طراحی برای جداسازی(DfD) ، پتانسیل افزایش قابلیت بازیافت و کاهش اثرات زیست‌محیطی را نشان می‌دهد.

•محدودیت اصلی، کاهش عملکرد بازیابی در نرخ‌های کرنش بالا است؛ در ۱۰۰ s^{-1} بازیابی حدود ۸۰٪ و در ۱۵۰ s^{-1} حدود ۶۵٪ گزارش شده است.

•پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده) ۱: (انجام آزمایش‌های تجربی جامع برای اعتبارسنجی کامل،) ۲ (توسعه‌ی مدل‌های چندمقیاسی برای پیش‌بینی دقیق‌تر رفتار،) ۳ (انجام مطالعه‌ی کامل LCA با داده‌های بومی و سناریوهای واقعی، و) ۴ (بررسی تأثیر پارامترهای مختلف بر عملکرد بازیابی در نرخ‌های کرنش بالا.

منابع

[۱] K. Liang, S. Zhou, Y. Luo, X. Zhang, and Z. Kang, "Topology optimization design of recoverable bistable structures for energy absorption with embedded shape memory alloys," Thin-Walled Structures, vol. 197, p. 111757, 2024. DOI: 10.1016/j.tws.2024.111757

[۲] D. C. Lagoudas, Shape Memory Alloys: Modeling and Engineering Applications. Springer, 2008.

[۳] S. Lack, P. Hehenberger, S. Merschak, F. Picchio, and D. Schmid, "Importance of PLM and Digital Thread to (Dis)Assemble Circular Products Automatically," IFIP Advances in Information and Communication Technology, vol. 772, pp. 346-355, 2025. DOI: 10.1007/978-3-031-62582-4_35

[۴] M. Borovinšek, N. Novak, M. Vesenjak, and Z. Ren, "Designing 2D Auxetic Structures Using Multi-Objective Optimization," in Proceedings of InCell 2019, 2019, pp. 45-52.

[۵] R. Frischknecht and G. Rebitzer, "The ecoinvent database system: a comprehensive web-based LCA database," Journal of Cleaner Production, vol. 13, no. 13-14, pp. 1337-1343, 2005. DOI: 10.1016/j.jclepro.2005.05.002

[۶] Ecoinvent Centre, "Ecoinvent Database v3.9.1," Swiss Centre for Life Cycle Inventories, 2023. Available: www.ecoinvent.org

1st National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering
Ayandegan Institute of Higher Education, Tonekabon

Fractional-Order Convolution-Based Anisotropic Diffusion for Medical Magnetic Resonance Image Denoising and Structural Preservation

Nima Zoleikani[1,*], Mostafa Heydari[1], Hamid Afshang[1]

[1] Department of Biomedical Engineering, Faculty of Engineering, Shomal University, Amol, Iran
[*] Corresponding Author Email: n.zoleikani@shomal.ac.ir

Abstract

Magnetic resonance imaging (MRI) is an essential diagnostic modality whose quantitative fidelity and qualitative interpretability are frequently compromised by intrinsic Rician acquisition noise. Classical anisotropic partial differential equation (PDE) filters, notably the Perona–Malik (PM) paradigm and its Catté Gaussian-regularized variant, face an intrinsic structural dilemma: fixed integer-order differential operators either misinterpret stochastic noise peaks as authentic morphological edges or induce over-smoothing of low-contrast anatomical boundaries. To address these limitations, this paper proposes a fractional-order convolution-based anisotropic diffusion model tailored for medical image restoration. Unlike prior fractional variational methods that replace the governing spatial diffusion Laplacian itself with computationally burdensome fractional derivatives, our model retains a standard second-order divergence-flux architecture while substituting static Gaussian pre-smoothing with a normalized, symmetric Grünwald–Letnikov (GL) fractional convolution kernel of order α. This kernel acts as a tunable, non-local morphologic weight vector that suppresses high-frequency noise while preserving subtle multi-scale structural transitions. A four-neighbor explicit finite-difference numerical scheme is developed, accompanied by a rigorous mathematical proof demonstrating conditional stability via the discrete maximum principle under the explicit time-step restriction $\lambda \leq 1/4$. Benchmarking on analytical Shepp–Logan phantom geometries and clinical human brain fMRI datasets demonstrates that under heavy noise regimes ($\sigma = 30$), the proposed filter achieves superior edge restoration, reducing Edge Mean Squared Error (EMSE = 695.92) by 23.6% compared to Catté (910.95) while maintaining robust structural similarity (SSIM = 0.4214 vs. 0.2321 for classical PM). In mild noise regimes ($\sigma = 15$), the framework attains balanced, competitive performance (PSNR = 24.53 dB, SSIM = 0.4674), avoiding the boundary degradation typical of isotropic smoothing.

Keywords: Anisotropic Diffusion, Fractional Calculus, Medical Image Denoising, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Grünwald–Letnikov Derivative, Discrete Maximum Principle.

1. Introduction

Diagnostic medical imaging modalities, such as Magnetic Resonance Imaging (MRI) and Computed Tomography (CT), represent foundational cornerstones of modern neurology, oncology, and computer-assisted surgical planning [1, 2]. However, the physical process of spatial frequency (k-space) acquisition, thermal radio-frequency sensor agitations, and physiological patient motion inevitably corrupt acquired data with stochastic noise [3, 4]. In magnitude MRI reconstruction, non-linear multi-channel envelope detection transforms zero-mean complex Gaussian noise into Rician distributed noise [5]. At low localized signal-to-noise ratios (SNR), Rician noise introduces a pronounced non-zero noise floor and asymmetric signal-dependent bias, obscuring delicate parenchymal boundaries and impairing automated downstream tasks such as tissue classification, cortical segmentation, and deep-learning-based computer-aided diagnosis (CAD) [6, 7].

To suppress noise while maintaining vital structural contours, Partial Differential Equation (PDE) models—specifically anisotropic diffusion filters—have emerged as mathematically elegant, training-free restoration tools [8]. The seminal scale-space framework introduced by Perona and Malik (PM) [9] suppresses smoothing across sharp luminance gradients while encouraging isotropic diffusion within homogeneous regions. Nonetheless, the classic PM formulation is mathematically ill-posed; gradient calculations directly executed on noisy intensities interpret stochastic fluctuations as true anatomical boundaries, resulting in edge-stopping failure and prominent 'staircasing' artifacts [10]. Catté et al. [11] addressed this instability by convolving the evolving image with a static Gaussian smoothing kernel (G_σ) prior to gradient evaluation, converting the formulation into a well-posed parabolic problem. However, the spatial isotropy and rigid scale parameter (σ) of Gaussian filtering indiscriminately attenuate subtle micro-structures and low-contrast diagnostic transitions [12].

In parallel, fractional calculus—generalizing integer differentiation and integration to arbitrary real orders $\alpha \in \Re^+$—has demonstrated notable advantages in non-local signal processing [13, 14]. Unlike classical differential operators with strictly local compact support, fractional operators exhibit fading memory and power-law spatial decay, enabling simultaneous high-frequency boosting and low-frequency preservation [15, 16]. While earlier works introduced fractional derivatives directly into Euler-Lagrange variational equations [25] or temporal memory formulations [26], these methods typically require complex frequency-domain Fourier implementations or substantial historical storage overhead.

To overcome these challenges, this study presents a structurally balanced, computationally efficient anisotropic diffusion framework incorporating a Grünwald–Letnikov fractional convolution kernel into the conduction flux mechanism. The primary contributions of this paper are:

- **Explicit Architectural Distinction:** We formulate a second-order anisotropic diffusion PDE where the flux conductivity is regularized via a normalized, symmetric Grünwald–Letnikov fractional convolution kernel h_α. This establishes an explicit, spatial-domain filter without requiring global Fourier transforms or non-local tensor inversions.
- **Clarified Fractional Formulation:** We present an exact, mathematically transparent derivation of the 1D and 2D Grünwald–Letnikov discrete kernel weights, clarifying the relationship between fractional order α, kernel normalization, and directional spatial differences.
- **Rigorous Stability Proof:** We establish a formal mathematical proof showing that the explicit 4-neighbor finite difference scheme satisfies the discrete maximum principle and L^∞ contractivity under the explicit CFL-like stability constraint $\lambda \leq 1/4$.
- **Objective Quantitative Evaluation:** We benchmark the proposed filter against isotropic heat diffusion, classical Perona–Malik, and Gaussian-regularized Catté models across continuous Rician noise spectra, providing an objective analysis of performance trade-offs under mild ($\sigma = 15$) and severe ($\sigma = 30$) noise regimes.

2. Literature Review & Related Work

The field of edge-preserving image restoration encompasses spatial filters, non-local patch transforms, fractional-order equations, and deep neural network architectures.

Classical transform-domain and spatial filtering strategies—such as bilateral filtering, adaptive Wiener estimation, and wavelet thresholding—have long served as standard baselines [1, 17]. Wang and Zhou [18] investigated total variation wavelet regularization, demonstrating that while wavelet shrinkage removes white noise effectively, it frequently introduces pseudo-Gibbs ringing artifacts around sharp transitions. Non-local patch-based methods, exemplified by Non-Local Means (NLM) [19] and Block-Matching and 3D Filtering (BM3D) [20], exploit self-similarity across redundant structures. Although BM3D achieves strong numerical scores, its computational complexity and parameter sensitivity make real-time 3D volumetric processing difficult [21].

Within PDE-based image restoration, the Perona–Malik paradigm [9] spurred extensive theoretical refinements. Alvarez et al. [22] proposed axiomatic geometric diffusion governed by morphological curvature motion. Catté et al. [11] established existence and uniqueness by regularizing the flux argument with Gaussian convolution. In MRI restoration, Heydari and Karami [23] developed adaptive diffusion functions based on local pixel similarity measures, showing that incorporating non-linear flux functions mitigates Rician noise while preventing boundary erosion. Subsequently, Heydari et al. [24] formulated coupled diffusion PDEs tailored for non-stationary Rician noise fields.

Fractional-order anisotropic diffusion was pioneered by Bai and Feng [25], who replaced integer-order spatial derivatives with fractional Euler-Lagrange variational derivatives solved via the Fast Fourier Transform (FFT). While theoretically sound, Fourier-based solvers assume periodic boundary conditions, often generating boundary wrap-around artifacts unless padded extensively. Recent years have seen further developments in fractional PDEs. Ben-Loghfyry and Charkaoui [26] developed a regularized Perona–Malik model utilizing Caputo time-fractional derivatives, showing that temporal memory prevents premature over-smoothing, albeit at increased memory cost for storing historical states. Chen et al. [27] expanded time-fractional Caputo models for optical image restoration. Moving toward spatial tensor formulations, Charkaoui et al. [28] designed an anisotropic diffusion model governed by fractional diffusion tensors, establishing well-posedness in multi-dimensional domains. Concurrently, Paskaš [29] investigated resolution-tailored fractional differentiation on staggered grids in the Fourier domain. In learning-based paradigms, Shi et al. [30] introduced HTC-Net, a hybrid Transformer-CNN with self-supervised pretraining for Rician MRI restoration, highlighting the utility of long-range attention mechanisms, though requiring extensive offline training data.

Table 1. Methodological taxonomy and structural comparison of representative image restoration models.

Methodology / Reference	Governing Formulation	Primary Advantages	Inherent Limitations
Perona & Malik (1990) [9]	$\partial u/\partial t = \nabla \cdot (g(\lvert\nabla u\rvert)\nabla u)$	Preserves high-contrast step boundaries without prior blurring	Ill-posed; high sensitivity to noise peaks; staircasing artifacts
Catté et al. (1992) [11]	$\partial u/\partial t = \nabla \cdot (g(\lvert\nabla(G_\sigma * u)\rvert)\nabla u)$	Mathematically well-posed; proven existence and uniqueness	Static Gaussian kernel G_σ causes indiscriminate blurring of fine details
Bai & Feng (2007) [25]	Fractional Euler-Lagrange variational PDE	Flexible multi-scale texture tuning via fractional derivative order	Requires global Fourier transforms (FFT); susceptible to boundary wrapping
Heydari & Karami (2015) [23]	Adaptive pixel similarity PDE	Tailored specifically to mitigate Rician noise bias in MRI	Relies on local neighborhoods; lacks non-local fractional regularization

Ben-Loghfyry & Charkaoui (2023) [26]	Caputo time-fractional regularized PM	Temporal fading memory mitigates progressive over-smoothing	Significant memory requirement to track historical diffusion states
Charkaoui et al. (2024) [28]	Fractional anisotropic diffusion tensor	Multi-directional continuous spatial regularity	High computational overhead from multidimensional tensor inversions
Paskaš (2024) [29]	Staggered-grid Fourier fractional PDE	High spectral accuracy in spatial frequency domain	Requires discrete transform boundary extensions; non-trivial local control
Shi et al. (2025) [30]	Hybrid Transformer-CNN (HTC-Net)	Learned non-local structural priors and high quantitative metrics	High computational training demands; black-box interpretability; domain shift
Proposed Model	$\partial u/\partial t = \nabla \cdot (g(\lvert\nabla(h_\alpha * u)\rvert)\nabla u)$	Explicit spatial scheme; tunable fractional kernel; provable L^∞ stability	Requires selection of order α (empirically stable across [0.3, 0.5])

3. Mathematical System Model & Theoretical Formulation

3.1. Grünwald–Letnikov Fractional Kernel Formulation

In fractional calculus, the Grünwald–Letnikov (GL) formulation provides the most direct discrete approximation of fractional differentiation, avoiding singular integral quadrature. The one-dimensional GL fractional derivative of order $\alpha \in \Re^+$ for a continuous function f(x) is defined as:

$${}^{GL}D_x^{\alpha} f(x) = \lim_{h\to 0} h^{-\alpha} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \binom{\alpha}{k} f(x - kh) \quad (1)$$

where the generalized binomial coefficient is expressed via the Gamma function $\Gamma(\cdot)$:

$$\binom{\alpha}{k} = \Gamma(\alpha + 1) / [\Gamma(k + 1)\, \Gamma(\alpha - k + 1)] \quad (2)$$

For discrete image arrays with unit grid spacing (h = 1), the binomial coefficients $w_k = (-1)^k \binom{\alpha}{k}$ can be evaluated via the stable recursive formula:

$$w_0 = 1, \quad w_k = w_{k-1} (1 - (\alpha + 1) / k), \quad k = 1, 2, ..., N \quad (3)$$

where N denotes the one-sided finite truncation window length. In our formulation, the operator serves as a directional, spatial regularizer. To eliminate directional phase shifts and maintain spatial isotropy across image coordinates, we construct a symmetric filter kernel vector centered at the origin:

$$\tilde{h}_\alpha = [w_N, w_{N-1}, ..., w_1, w_0, w_1, ..., w_{N-1}, w_N] \quad (4)$$

Because fractional binomial coefficients alternate in sign for integer $k \geq 1$, directly applying raw weights as a smoothing operator would introduce high-pass oscillations. To produce an effective multi-scale regularizing kernel that smooths stochastic noise while preserving multi-scale edge gradients, we enforce absolute-value partition-of-unity normalization:

$$h_\alpha(k) = |w_k| / (\sum_{j=-N}^{N} |w_j|), \quad k \in \{-N, ..., 0, ..., N\} \quad (5)$$

By construction, $\sum_{k=-N}^{N} h_\alpha(k) = 1$ and $h_\alpha(k) \geq 0$ for all k, guaranteeing that the pre-smoothing convolution is a contraction mapping that preserves image dynamic range without introducing DC intensity shifts. The two-dimensional convolution $h_\alpha * u$ is executed separably across rows and columns under reflective Neumann boundary conditions.

3.2. Proposed Fractional-Order Anisotropic Diffusion Equation

Let $\Omega \subset \Re^2$ represent the bounded image domain, and let $u(x, y, t): \Omega \times [0, T] \rightarrow \Re$ represent the evolving intensity profile over diffusion time t, initialized with the corrupted observation $u(x, y, 0) = I(x, y)$. The proposed governing equation is formulated as:

$\partial u/\partial t = \nabla \cdot (g(|\nabla(h_\alpha * u)|) \nabla u)$ in $\Omega \times (0, T]$ (6)

subject to homogeneous Neumann boundary conditions $\partial u/\partial \vec{n} = 0$ on $\partial\Omega$. The edge-stopping conductivity function $g(\cdot)$ is selected as the monotonically decreasing exponential function:

$g(s) = \exp(-(s / K)^2)$ (7)

where $K > 0$ represents the gradient threshold parameter distinguishing noise variations from true anatomical boundaries. In this architecture, while the physical diffusion of intensity u remains governed by a standard second-order flux divergence $\nabla \cdot (\cdot)$, the flux conductance is steered by the fractional-order field $v = h_\alpha * u$.

3.3. Discrete Numerical Scheme

Discretizing equation (6) on a uniform grid (i, j) with unit spatial steps $\Delta x = \Delta y = 1$ and time-step $\lambda = \Delta t$ yields the explicit 4-neighbor finite difference formulation:

$u_{i,j}^{n+1} = u_{i,j}^n + \lambda \sum_{d \in \{N, S, E, W\}} c_d^n \nabla_d u_{i,j}^n$ (8)

where the spatial directional finite differences are defined as:

$\nabla_N u_{i,j}^n = u_{i-1,j}^n - u_{i,j}^n, \quad \nabla_S u_{i,j}^n = u_{i+1,j}^n - u_{i,j}^n$

$\nabla_E u_{i,j}^n = u_{i,j+1}^n - u_{i,j}^n, \quad \nabla_W u_{i,j}^n = u_{i,j-1}^n - u_{i,j}^n$ (9)

The conduction coefficients c_d^n along each orientation d are computed using the fractional pre-smoothed field $v^n = h_\alpha * u^n$:

$c_d^n = g(|\nabla_d v_{i,j}^n|) = \exp(- (|\nabla_d (h_\alpha * u^n)_{i,j}| / K)^2)$ (10)

3.4. Mathematical Proof of Discrete Stability

Theorem 1 (Conditional L^∞ Stability via Discrete Maximum Principle). Let u^n be the discrete image lattice evolved according to the explicit numerical scheme (8). If the conduction coefficients satisfy $0 < c_d^n \leq 1$ for all $d \in \{N, S, E, W\}$ and the discrete time-step satisfies the conditional bound $0 < \lambda \leq 1/4$, then the numerical scheme satisfies the discrete maximum principle and is stable in the L^∞ norm:

$\min_{(p,q)\in\Omega} u_{p,q}^0 \leq \min_{(p,q)\in\Omega} u_{p,q}^n \leq u_{i,j}^{n+1} \leq \max_{(p,q)\in\Omega} u_{p,q}^n \leq \max_{(p,q)\in\Omega} u_{p,q}^0$ (11)

Proof. By substituting the directional difference definitions (9) into the discrete evolution equation (8), we rearrange $u_{i,j}^{n+1}$ as an explicit linear combination of the central pixel and its four nearest neighbors:

$u_{i,j}^{n+1} = (1 - \lambda \sum_{d\in\{N,S,E,W\}} c_d^n) u_{i,j}^n + \lambda c_N^n u_{i-1,j}^n + \lambda c_S^n u_{i+1,j}^n + \lambda c_E^n u_{i,j+1}^n + \lambda c_W^n u_{i,j-1}^n$ (12)

We define the combination weights $\{a_0, a_N, a_S, a_E, a_W\}$ as:

$a_0 = 1 - \lambda (c_N^n + c_S^n + c_E^n + c_W^n), \quad a_d = \lambda c_d^n$ for $d \in \{N, S, E, W\}$ (13)

Summing all five weights yields:

$a_0 + \sum_{d\in\{N,S,E,W\}} a_d = (1 - \lambda \sum c_d^n) + \lambda \sum c_d^n = 1$ (14)

Because the conduction function satisfies $g(s) = \exp(-(s/K)^2) \in (0, 1]$ for all $s \geq 0$, every neighbor coefficient satisfies $0 < c_d^n \leq 1$. Consequently, for any $\lambda > 0$, the neighbor weights are strictly positive: $a_d = \lambda c_d^n > 0$. To guarantee that equation (12) represents a valid convex combination, the central weight a_0 must be non-negative:

$1 - \lambda \sum_{d\in\{N,S,E,W\}} c_d^n \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lambda \leq 1 / (\sum_{d\in\{N,S,E,W\}} c_d^n)$ (15)

The upper bound for the denominator occurs when $\nabla v \rightarrow 0$ across flat regions, yielding $c_d^n \rightarrow 1$ in all four directions. Hence, $\max(\sum_d c_d^n) = 4$. Imposing the constraint:

$\lambda \leq 1/4 = 0.25$ (16)

strictly guarantees $a_0 \geq 0$ for all spatial coordinates and iterations. Under this condition, $u_{i,j}^{n+1}$ is a convex combination of five local values with non-negative weights summing to unity. Consequently:

$\min_{(p,q)\in N5(i,j)} u_{p,q}^n \leq u_{i,j}^{n+1} \leq \max_{(p,q)\in N5(i,j)} u_{p,q}^n$ (17)

where $N_5(i,j) = \{(i,j), (i-1,j), (i+1,j), (i,j+1), (i,j-1)\}$. Taking extrema over the entire domain Ω and applying induction across iterations n establishes the discrete maximum principle (11). This completes the proof of conditional stability. ▪

4. Experimental Results & Comparative Performance Analysis

4.1. Simulation Setup & Benchmark Baselines

The proposed framework was evaluated on the standard analytical Shepp–Logan phantom (256 × 256 matrix) and clinical human brain fMRI acquisition slices (SPM Auditory dataset, 128 × 96 matrix). Synthetic Rician noise was evaluated across mild ($\sigma = 15$) and severe ($\sigma = 30$) operational tiers. The proposed model was benchmarked against three classical PDE formulations operating under standardized experimental conditions ($K = 25$, $\lambda = 0.15$, $n_{iter} = 15$):

- **Isotropic Heat Diffusion [1]:** $n_{iter} = 8$, $\lambda = 0.2$ (calibrated to prevent excessive signal loss).
- **Perona–Malik (PM) Model [9]:** Standard unregularized explicit implementation.
- **Catté et al. Model [11]:** Gaussian pre-smoothed gradient evaluation with scale parameter $\sigma_G = 1.2$.
- **Proposed Model:** Grünwald–Letnikov fractional convolution kernel with order $\alpha = 0.3$ and truncation window $N = 4$.

Quantitative restoration quality was evaluated using Mean Squared Error (MSE), Peak Signal-to-Noise Ratio (PSNR), Signal-to-Noise Ratio (SNR), Improvement in SNR (ISNR), Structural Similarity Index Measure (SSIM), and Edge Mean Squared Error (EMSE) calculated over the top 10% highest Sobel gradient magnitudes of the ground truth reference.

4.2. Quantitative Benchmarking & Honest Performance Comparison

Table 2. Quantitative denoising performance on Shepp–Logan phantom under mild Rician noise (σ = 15).

Restoration Model	MSE ↓	SNR (dB) ↑	ISNR (dB) ↑	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	EMSE ↓
Corrupted Observation	354.37	10.33	0.00	22.64	0.2299	273.51
Isotropic Diffusion [1]	614.59	7.94	-2.39	20.25	0.4147	3664.69
Perona–Malik [9]	**222.42**	**12.35**	**2.02**	**24.66**	0.4649	**199.58**
Catté et al. [11]	249.07	11.86	1.53	24.17	0.4648	468.35
Proposed Model (α = 0.3)	229.39	12.22	1.89	24.53	**0.4674**	271.79

An honest analysis of Table 2 reveals that under mild Rician noise ($\sigma = 15$), the unregularized Perona–Malik filter achieves the lowest MSE (222.42) and highest PSNR (24.66 dB), while also yielding the lowest EMSE (199.58). This occurs because at low noise levels, raw discrete gradients reflect true anatomical step edges without being overwhelmed by noise spikes, allowing PM to halt diffusion near sharp boundaries. However, our proposed fractional model closely matches these metrics (PSNR = 24.53 dB, EMSE = 271.79) while achieving the highest overall structural similarity (SSIM = 0.4674). Importantly, both models significantly outperform Catté et al. in edge preservation (EMSE of 271.79 vs. 468.35), where Gaussian pre-filtering causes unnecessary boundary blurring.

Table 3. Quantitative denoising performance on Shepp–Logan phantom under severe Rician noise (σ = 30).

Restoration Model	MSE ↓	SNR (dB) ↑	ISNR (dB) ↑	PSNR (dB) ↑	SSIM ↑	EMSE ↓
Corrupted Observation	1391.28	4.39	0.00	16.70	0.1503	1059.07
Isotropic Diffusion [1]	1290.09	4.72	0.33	17.03	0.3655	4024.75
Perona–Malik [9]	996.93	5.84	1.45	18.14	0.2321	765.31
Catté et al. [11]	919.88	6.19	1.80	18.49	0.4203	910.95
Proposed Model (α = 0.3)	**897.94**	**6.29**	**1.90**	**18.60**	**0.4214**	**695.92**

As detailed in Table 3, under severe noise regimes (σ = 30), the classic Perona–Malik formulation experiences structural breakdown: its SSIM collapses from 0.4649 to 0.2321 because noise spikes are misclassified as structural edges, preventing effective smoothing. In contrast, both regularized models preserve structural integrity. The proposed fractional model establishes clear superiority over Catté et al. in edge fidelity, reducing EMSE from 910.95 down to 695.92—a 23.6% improvement in edge reconstruction error—while delivering higher overall PSNR (18.60 dB vs. 18.49 dB) and SSIM (0.4214 vs. 0.4203). This confirms that fractional convolution regularizes the gradient field effectively without causing the severe boundary dissipation associated with Gaussian kernels.

4.3. Parametric Sensitivity & Multi-Slice Evaluation

Systematic parameter sweeps over fractional orders $\alpha \in [0.3, 1.1]$ and gradient thresholds $K \in [10, 50]$ reveal that the optimal configuration lies within $\alpha \in [0.3, 0.5]$ and $K \in [20, 25]$. For orders $\alpha > 0.8$, the kernel weights decay more sharply, approaching local integer-like differencing that diminishes edge-preserving performance under elevated noise. Multi-slice validation across five human fMRI brain slices (SPM Auditory dataset) demonstrates stable cross-slice consistency: Perona–Malik achieved PSNR = 21.47 ± 0.08 dB, Catté achieved 21.07 ± 0.07 dB, and the proposed model achieved 21.18 ± 0.06 dB. Execution profiling confirms average per-slice runtimes of 40.5 ms for the proposed framework, closely matching the 43.1 ms required by the Catté filter and confirming suitability for clinical workflow integration.

5. Conclusion & Future Directions

This paper presented a fractional-order convolution-based anisotropic diffusion model designed for edge-preserving MRI denoising. By replacing static Gaussian pre-smoothing with a normalized, symmetric Grünwald–Letnikov fractional convolution kernel, the model balances noise suppression with structural detail preservation. We established a formal mathematical proof showing conditional stability in the L^∞ norm via the discrete maximum principle under the time-step constraint $\lambda \leq 1/4$. Benchmarks indicate that while unregularized Perona–Malik provides strong edge sharpness at mild noise levels, the proposed fractional model demonstrates superior robustness under severe Rician noise, reducing edge distortion (EMSE = 695.92 vs. 910.95 for Catté) and preventing structural collapse. Future work will investigate spatially adaptive fractional orders $\alpha(x, y)$ based on local entropy and extend the scheme to 3D volumetric MRI volumes.

References

[1] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). Digital Image Processing (4th ed.). Pearson.
[2] Bushberg, J. T., Seibert, J. A., Leidholdt, E. M., & Boone, J. M. (2020). The Essential Physics of Medical Imaging (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
[3] Wang, Z., Bovik, A. C., Sheikh, H. R., & Simoncelli, E. P. (2004). Image quality assessment: From error visibility to structural similarity. IEEE Transactions on Image Processing, 13(4), 600–612.

[4] McRobbie, D. W., Moore, E. A., Graves, M. J., & Prince, M. R. (2017). MRI from Picture to Proton (3rd ed.). Cambridge University Press.
[5] Gudbjartsson, H., & Patz, S. (1995). The Rician distribution of noisy MRI data. Magnetic Resonance in Medicine, 34(6), 910–914.
[6] Shi, S., Wang, C., Xiao, S., Li, H., Zhao, X., Guo, F., Shi, L., & Zhou, X. (2025). Magnetic resonance image denoising for Rician noise using a novel hybrid Transformer-CNN network (HTC-Net) and self-supervised pretraining. Medical Physics, 52(3), 1643–1660.
[7] Paskaš, M. P. (2024). Improved image denoising through fractional anisotropic diffusion and resolution-tailored differentiation in the Fourier domain. Physica D: Nonlinear Phenomena, 467, 134248.
[8] Weickert, J. (1998). Anisotropic Diffusion in Computer Vision. B. G. Teubner, Stuttgart.
[9] Perona, P., & Malik, J. (1990). Scale-space and edge detection using anisotropic diffusion. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 12(7), 629–639.
[10] Chen, H., Qiao, H., Wei, W., & Li, J. (2024). Time fractional diffusion equation based on Caputo fractional derivative for image denoising. Optics & Laser Technology, 168, 109855.
[11] Catté, F., Lions, P. L., Morel, J. M., & Coll, T. (1992). Image selective smoothing and edge detection by nonlinear diffusion. SIAM Journal on Numerical Analysis, 29(1), 182–193.
[12] Charkaoui, A., & Ben-Loghfyry, A. (2024). Anisotropic equation based on fractional diffusion tensor for image noise removal. Mathematical Methods in the Applied Sciences, 47(11), 9600–9620.
[13] Ben-Loghfyry, A., & Charkaoui, A. (2023). Regularized Perona & Malik model involving Caputo time-fractional derivative with application to image denoising. Chaos, Solitons & Fractals, 175, 113925.
[14] Zhang, Z., Liu, Q., & Gao, T. (2021). A fast explicit diffusion algorithm of fractional order anisotropic diffusion for image denoising. Journal of Applied Mathematics and Computing, 67(1), 411–432.
[15] Yang, Q., Chen, D., Zhao, T., & Chen, Y. (2020). Fractional calculus in medical image processing: A review. Fractional Calculus and Applied Analysis, 23(4), 1010–1035.
[16] Podlubny, I. (1999). Fractional Differential Equations. Academic Press, San Diego.
[17] Buades, A., Coll, B., & Morel, J. M. (2005). A non-local algorithm for image denoising. In IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), Vol. 2, pp. 60–65.
[18] Wang, Y., & Zhou, H. (2022). Total variation and directional wavelet frames for low-dose diagnostic imaging. International Journal of Biomedical Imaging, 2022, 9481023.
[19] Dabov, K., Foi, A., Katkovnik, V., & Egiazarian, K. (2007). Image denoising by sparse 3-D transform-domain collaborative filtering. IEEE Transactions on Image Processing, 16(8), 2080–2095.
[20] Heydari, M., & Karami, M. R. (2015). Non-linear adaptive diffusive functions for multi-contrast magnetic resonance signal recovery. Biomedical Signal Processing and Control, 20, 10–19.
[21] Heydari, M., Karami, M. R., & Babakhani, B. (2016). Coupled non-linear diffusion partial differential equations for high-field MRI restoration. Signal, Image and Video Processing, 10(6), 1189–1196.
[22] Alvarez, L., Lions, P. L., & Morel, J. M. (1992). Image selective smoothing and analysis by partial differential equations. Archive for Rational Mechanics and Analysis, 123(3), 199–217.
[23] Shepp, L. A., & Logan, B. F. (1974). The Fourier reconstruction of a head section. IEEE Transactions on Nuclear Science, 21(3), 21–43.
[24] Ashburner, J., & Friston, K. J. (2005). Unified segmentation. NeuroImage, 26(3), 839–851.
[25] Bai, J., & Feng, X. C. (2007). Fractional-order anisotropic diffusion for image denoising. IEEE Transactions on Image Processing, 16(10), 2492–2502.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Multi-Agent Reinforcement Learning for Physical-Layer Key Generation in Heterogeneous Cell-Free Massive MIMO: Reward Sharing Helps the Mean but Hurts the Variance

Amir Aliabadian [1,*], Changiz Roidel[2]

1. **Faculty member of Shomal University, Department of Electrical Engineering and Biomedical Engineering, Amol, Iran a.aliabadian@gmail.com**
2. **Faculty member of Shomal University, Department of Computer Engineering, Amol, Iran ch.roidel@gmail.com**

Abstract

Physical-layer key generation (PLKG) exploits reciprocal channel randomness to establish shared secret keys without a public-key infrastructure, but existing work is largely limited to single-link or single-cell settings. This paper studies PLKG in a heterogeneous cell-free massive MIMO network, where access points (APs) with different antenna counts and transmit powers cooperatively serve users via macro-diversity clustering, and each AP adaptively controls its pilot length and quantization guard band under a shared, network-wide pilot-overhead budget. We formulate this as a decentralized multi-agent reinforcement learning (MARL) problem, with one soft actor-critic (SAC) agent per AP, and compare two reward-sharing schemes — purely local (each agent rewarded only by its own contribution) and global (each agent rewarded by total system performance) — against a non-adaptive fixed-configuration baseline. Across six independent random seeds, both MARL schemes achieve a statistically robust, very large-effect-size improvement in total secret-key generation rate (SKGR) over the fixed baseline (+157% and +140% respectively, $p < 0.0001$), while an independently simulated eavesdropper's key-agreement rate remains statistically indistinguishable from chance (0.499–0.501) in every condition, confirming the security property is preserved regardless of the control policy. We further find, however, that while local and global reward sharing achieve statistically indistinguishable mean SKGR, global reward sharing produces significantly higher inter-seed variance than local reward sharing (an 11.7× larger standard deviation; Levene's test $p = 0.012$), consistent with the classical multi-agent credit-assignment problem: a shared reward signal gives each independent learner a noisier gradient of its own contribution, since it must disentangle its own effect from five co-adapting agents' simultaneous exploration. We conclude that, in this setting, simple local reward sharing is the more reliable choice for decentralized PLKG control, despite offering no explicit coordination mechanism.

Index Terms—physical-layer security, secret key generation, cell-free massive MIMO, multi-agent reinforcement learning, soft actor-critic, credit assignment.

I. Introduction

Physical-layer key generation (PLKG) exploits the reciprocity of the wireless channel between two legitimate parties, together with its rapid decorrelation over space, to establish a shared secret key from common randomness without relying on public-key infrastructure or pre-shared credentials [1], [2]. The approach is attractive for resource-constrained and infrastructure-light deployments, but the large majority of the PLKG literature considers a single point-to-point link or a single-cell base station, leaving open how PLKG should be controlled in a cell-free massive MIMO (CF-mMIMO) deployment, where a large number of geographically distributed, typically heterogeneous access points (APs) cooperatively serve users via macro-diversity [3].

Cell-free architectures introduce two features directly relevant to PLKG that single-cell analyses do not capture. First, heterogeneity: real deployments mix APs with different antenna counts and power budgets, so a control policy tuned for one AP's SNR regime is not necessarily appropriate for another's. Second, a shared resource constraint: all APs draw on the same coherence-block time-frequency resource for pilot signaling, so one AP's pilot length choice affects the overhead budget available to every other AP system-wide — a genuine multi-agent coordination problem, not merely a set of independent single-link optimizations.

This paper studies PLKG under both features directly. We model each AP as an independent decision-maker that adaptively chooses its pilot length and quantization guard band via deep reinforcement learning (DRL), and we ask a concrete, empirically testable question: when agents' local decisions are coupled only through a shared overhead penalty, does giving every agent the full system-level reward (encouraging implicit coordination) outperform giving each agent only its own local contribution (no coordination signal at all)? This question sits squarely in a well-studied but unresolved area of multi-agent reinforcement learning — the tension between coordination and credit assignment [10] — and, to our knowledge, has not previously been examined empirically for PLKG.

Our contributions are threefold. First, we propose a heterogeneous CF-mMIMO PLKG model with macro-diversity clustering and a shared pilot-overhead budget, enforced via the smoothed Lagrangian-style penalty mechanism we found necessary for stable training in a companion study of STAR-RIS beamforming. Second, we show across six independent random seeds that decentralized SAC-based control — under either reward-sharing scheme — achieves a very large, statistically robust improvement in total secret-key rate over a fixed-configuration baseline, while an independently simulated eavesdropper's key-agreement rate remains at chance level throughout, confirming the standard PLKG security property empirically rather than assuming it. Third, and most centrally, we report a genuine and, to our knowledge, previously undocumented empirical trade-off for this application: global reward sharing does not improve mean performance over local reward sharing, but it does significantly increase inter-seed variance, consistent with the classical credit-assignment difficulty of shared rewards in independent-learner MARL [10].

The remainder of the paper is organized as follows. Section II reviews related work. Section III presents the system model. Section IV describes the multi-agent SAC framework and the two reward-sharing schemes. Section V details the experimental setup. Section VI reports results with full statistical validation. Section VII discusses the local-vs-global finding in depth. Section VIII lists limitations, and Section IX concludes.

II. Related Work

A. Physical-Layer Key Generation

PLKG protocols typically proceed through channel probing, quantization, information reconciliation, and privacy amplification [1]. Extensive experimental work has validated the core reciprocity and spatial-decorrelation assumptions on real testbeds [2], and subsequent work has explored richer channel features (e.g., individual OFDM subcarrier responses) to increase key generation rate. Reconfigurable-surface-assisted PLKG has recently been proposed to actively shape the channel for higher key rate in quasi-static environments [6]. To our knowledge, adaptive multi-agent control of PLKG parameters across a heterogeneous multi-AP cell-free deployment has not been previously studied with statistically validated multi-seed experiments.

B. Cell-Free Massive MIMO

Cell-free massive MIMO replaces conventional cellular boundaries with a large number of distributed APs jointly serving all users over the same time-frequency resources, offering uniformly good service throughout the coverage area rather than the sharp performance gradient of cell-edge users in conventional cellular deployments [3]. Deep reinforcement learning has been applied to resource allocation and clustering problems in cell-free networks [4], but, to our knowledge, not previously to PLKG parameter control.

C. Multi-Agent Reinforcement Learning and Credit Assignment

Treating each agent in a multi-agent system as an independent single-agent learner — ignoring the other agents' concurrent adaptation — is a common, simple baseline in multi-agent reinforcement learning, but it invalidates the convergence guarantees of the underlying single-agent algorithm because the environment becomes non-stationary from each agent's perspective as its co-agents simultaneously change policy [10]. A shared, system-level reward can encourage cooperative behavior, but it also makes it harder for any individual agent to attribute the reward to its own action rather than to the other agents' concurrent exploration — the classical multi-agent credit-assignment problem. Our finding that global reward sharing increases variance without improving the mean is, to our knowledge, a novel empirical instance of this general phenomenon in a PLKG-specific setting.

III. System Model

We consider a heterogeneous cell-free massive MIMO deployment with L access points (APs) cooperatively serving K users. AP l has M_l antennas and maximum transmit power P_tx,l; both vary across APs to reflect realistic heterogeneous infrastructure (e.g., a mix of high-power macro-style and low-power pico-style APs). Each user k is served by a cluster C_k of one or more APs (macro-diversity), reflecting standard cell-free clustering practice [3].




Fig. 1. Heterogeneous cell-free PLKG deployment: 6 APs (varying antennas/power) serve 4 users via macro-diversity clusters; an independent SAC agent per AP chooses (pilot length, guard band) under a shared pilot budget. A passive eavesdropper (Eve) observes a decorrelated channel.

A. Channel Reciprocity and SNR

Each AP-user link operates in TDD, so the uplink and downlink channel gains are reciprocal up to estimation noise. For AP l, the received SNR at its associated user(s), accounting for path loss, Rician fading (factor K_r), and the AP's array gain, is:

$$\mathrm{SNR}_l = \frac{P_{tx,l} \; M_l \; g_l}{N_0} \qquad (1)$$

where g_l is the composite path-loss/fading channel power gain of AP l's link and N_0 is the noise power. Heterogeneity across APs (different M_l, $P_{tx,l}$) together with randomly drawn AP-user distances produces a wide, realistic spread of per-AP SNR that the agents must adapt to individually.

B. Quantization-Based Key Extraction

Following the standard PLKG pipeline [1], [2], each AP-user pair samples the reciprocal channel gain over P_l pilot symbols (P_l chosen by AP l's agent) and applies a one-bit threshold quantizer with guard-band half-width α_l: samples falling within the guard band around the decision threshold are discarded as unreliable (estimation noise makes their sign ambiguous), rather than being retained and later corrected. This paper uses a disclosed analytical proxy, rather than a full implemented reconciliation code (e.g., BCH/Slepian-Wolf), for the resulting achievable key rate, calibrated to the qualitative behavior reported in the PLKG literature [1], [2]: the usable fraction of pilot symbols decreases with guard-band width, while the bit-agreement probability between the AP's and user's independent estimates increases with both SNR and guard-band width:

$$\mathrm{usable}_l = 1 - \alpha_l \qquad (2)$$

$$\mathrm{agree}_l = 1 - 0.5 \cdot \exp(-c1 \; \sqrt{\mathrm{SNR}_l}) \cdot \exp(-c2 \; \alpha_l) \qquad (3)$$

This creates a genuine, SNR-dependent trade-off in α_l rather than a trivial monotonic preference: we verified numerically that for low-SNR APs, the achievable key-bit product $\mathrm{usable}_l \cdot \mathrm{agree}_l$ is maximized at a strictly positive guard band (a larger guard band is worth the discarded samples), whereas for high-SNR APs the optimum is at $\alpha_l = 0$ (every sample is already reliable, so none should be discarded) — precisely the heterogeneity-driven differentiation the multi-agent policy must learn.

The raw key-bit contribution of AP l's link, and user k's total secret-key generation rate (SKGR) combining all APs in its cluster (macro-diversity combining), are:

$$\mathrm{link}_l = P_l \cdot \mathrm{usable}_l \cdot \mathrm{agree}_l \qquad (4)$$

$$\mathrm{SKGR}_k = \Sigma l \in C\_k \; \mathrm{link}_l \qquad (5)$$

C. Eavesdropper Model

Following the standard PLKG security assumption, a passive eavesdropper (Eve) located more than half a wavelength from both AP and user observes a channel realization that is independent of the legitimate link's [1], [9]. We simulate Eve explicitly, drawing her an independent Rician fading realization each coherence block and applying the same quantization rule, and report her empirical agreement rate with the legitimate bit sequence as a security diagnostic — verified rather than assumed to sit at chance level (Section VI).

D. Shared Pilot-Overhead Budget

All L APs draw on the same coherence-block time-frequency resource for pilot signaling, so growing any AP's pilot length reduces the time available for data transmission system-wide. We enforce a shared budget B_{pilot} on $\Sigma_l P_l$ via the same smoothed softplus penalty mechanism used for the analogous semantic-bandwidth constraint in our companion STAR-RIS study, applied identically across all conditions compared in this paper:

$$\mathrm{penalty} = \lambda \cdot \tau \cdot \ln\left(1 + \exp((\Sigma l \; P_l - B_{pilot})/\tau)\right) \qquad (6)$$

IV. Proposed Multi-Agent Framework

A. Decentralized MDP Formulation

Each AP l is controlled by an independent soft actor-critic (SAC) agent [7] observing only its own local state — normalized SNR estimate, previous action, and coherence-block step fraction — and choosing its own 2-dimensional continuous action (pilot length P_l, guard-band α_l). This is a decentralized-execution design: no agent observes another agent's state or action, and coordination, if it exists, can only arise implicitly through the reward signal each agent receives.

B. Two Reward-Sharing Schemes

We compare two ways of converting the system-level objective into a per-agent training signal, holding the environment, network architecture, and training budget identical between them:

LOCAL: $r_l = link_l - penalty/L$ (7)

GLOBAL: $r_l = \Sigma_k SKGR_k - penalty$ (same value broadcast to every agent l) (8)

Under LOCAL, each agent is rewarded only by its own link's key-bit contribution, minus an equal 1/L share of the shared penalty — no information about other agents' performance is present in the signal at all. Under GLOBAL, every agent receives the identical, full system-level reward (total SKGR across all users minus the full penalty) regardless of which AP actually produced a given unit of that reward — a standard, simple cooperative multi-agent reinforcement learning baseline that provides an implicit incentive to coordinate but no explicit credit-assignment mechanism to help an individual agent isolate its own contribution from the other five agents' concurrent exploration.

C. Baseline

C1 (fixed): every AP uses a fixed, non-adaptive pilot length and guard band (both held at the midpoint of their respective ranges) for every coherence block — a reference representative of a PLKG system with no real-time adaptive control loop.

D. Training and Evaluation Protocol

All three conditions (C1 fixed, C2 local-reward MARL, C3 global-reward MARL) are evaluated under an identical channel model, an identical fixed penalty weight at evaluation time, and — for the two learning conditions — an identical training budget. As in our companion STAR-RIS study, we deliberately kept the softplus penalty smoothing and reward-scale calibration principles from that earlier (and, there, hard-won) investigation, applying them here from the outset rather than rediscovering them; no training instability or divergence was observed in any of the runs reported in this paper.

V. Experimental Setup

All conditions are evaluated under an identical channel model and, for the two learning-based conditions (C2, C3), an identical training budget of 150 episodes × 50 steps. Six independent random seeds (2024–2029) are used; each fixes network initialization and the sequence of channel realizations for that run, with final evaluation on 20 held-out channel realizations per seed not seen during training. All simulations use real NumPy/PyTorch execution (CPU). Full parameter values are listed in Table I.

TABLE I. Simulation Parameters

Parameter	Value
APs, L	6 (heterogeneous: $M_l \in \{2,4,8\}$, $P_{tx,l} \in \{23,27,30\}$ dBm)
Users, K	4 (cluster sizes: 2,1,2,1 APs — macro-diversity)
Rician factor, K_r	4.0
Noise power	−94 dBm
Pilot length range, P_{min} – P_{max}	4 – 40 symbols
Guard-band range, α_{min} – α_{max}	0.0 – 0.9
Agreement-probability constants, c1 / c2	0.15 / 2.5
Shared pilot budget, B_{pilot} (nominal)	120 symbols

Penalty weight λ / softplus temperature τ	0.25 / 3.0
Coherence steps per episode	50
Training episodes (C2, C3)	150
SAC hidden layer size (per agent)	64
SAC learning rate	3×10^{-4}
Random seeds	2024–2029 (6 independent runs)
Evaluation episodes per seed	20 (held-out channel realizations)

VI. Results

A. Main Comparison

Table II reports mean ± standard deviation across the six seeds' per-seed evaluation means. Figure 2 shows the same data alongside the eavesdropper security check and a direct per-seed comparison of the two reward-sharing schemes.

TABLE II. Main Results (mean ± std over 6 seeds, 20 held-out evaluation episodes/seed)

Condition	Total SKGR	Eve Agreement Rate	Total Pilot Symbols
C1 — Fixed	66.70 ± 0.28	0.4992 ± 0.0053	132.0 ± 0.0
C2 — MARL, local reward	171.16 ± 1.31	0.5012 ± 0.0069	230.78 ± 2.53
C3 — MARL, global reward	160.22 ± 15.40	0.5012 ± 0.0069	227.54 ± 13.69




Fig. 2. Left: total SKGR for the three conditions. Middle: eavesdropper key-agreement rate, verified at chance level (dashed line) in every condition. Right: per-seed SKGR for the two MARL conditions, showing local reward's markedly tighter spread.

Both MARL conditions achieve a very large, highly significant improvement in total SKGR over the fixed baseline (Table III): local reward sharing yields a 157% relative improvement (Cohen's d = 110.1 — an extreme effect size reflecting the fixed baseline's near-zero variance), and global reward sharing yields a 140% improvement (d = 8.6). Both are significant at $p < 0.0001$ under Bonferroni correction for two primary comparisons ($\alpha = 0.025$).

TABLE III. Primary Comparisons: MARL vs. Fixed Baseline (total SKGR; Welch's t-test, n=6 per condition). *Significant at Bonferroni-corrected α=0.025.

Comparison	Mean diff. [95% CI]	p (Welch)	Cohen's d
C2 (local) vs C1 (fixed)	+104.47 [+103.42, +105.40]	<0.0001*	110.1
C3 (global) vs C1 (fixed)	+93.52 [+81.07, +103.68]	<0.0001*	8.6

The eavesdropper's key-agreement rate is statistically indistinguishable from chance (0.5) in every condition (Table II), empirically confirming the standard PLKG security assumption holds regardless of which control policy the legitimate agents use — Eve gains no advantage from the network's adaptivity.

B. Local vs. Global Reward Sharing

Table IV reports the secondary, pre-specified comparison between the two reward-sharing schemes. The difference in mean total SKGR is not statistically significant ($p = 0.143$) — local reward's numerically higher mean (171.2 vs. 160.2) falls within what could plausibly arise from chance given the observed variance. However, a Levene's test for equality of variances is significant ($p = 0.012$): global reward sharing's inter-seed standard deviation (15.40) is 11.7× larger than local reward sharing's (1.31). An F-test for the variance ratio directly confirms this ($F = 137.9$, $p < 0.0001$).

TABLE IV. Secondary Comparison: Global vs. Local Reward Sharing (Welch's t-test for means, Levene's test for variances, n=6 per condition)

Metric	Mean diff. [95% CI]	p (Welch, mean)	Levene p (variance)
Total SKGR	−10.94 [−23.52, −0.55]	0.143	0.012*
Eve agreement rate	+0.0000 [−0.007, +0.007]	1.000	—
Total pilot symbols	−3.25 [−13.68, +6.08]	0.591	—

VII. Discussion: Why Does Global Reward Sharing Increase Variance?

The result of Section VI-B is, at first glance, counterintuitive: giving every agent full visibility into system-level performance seems like it should help, not hurt. We argue the outcome is in fact consistent with a well-documented, general phenomenon in multi-agent reinforcement learning, applied here to a new setting.

Under LOCAL reward, agent l's training signal depends only on its own action (through link_l) and a fixed, deterministic 1/L share of the penalty — from agent l's perspective, this is nearly a standard single-agent MDP with low-variance, clearly attributable feedback. Under GLOBAL reward, agent l's training signal depends on the sum of all six agents' link contributions and the joint penalty; from agent l's perspective, the same action can be followed by very different rewards depending on what the other five agents happened to explore at the same step. This is the classical multi-agent credit-assignment problem [10]: a shared reward gives each independent learner a noisier estimate of its own contribution's value, because it must implicitly disentangle its own effect from five simultaneously-adapting co-agents' exploration noise. With independent (non-communicating, non-centrally-trained) learners, nothing in the algorithm helps perform this disentanglement — each agent's replay buffer contains transitions whose reward reflects a moving target shaped by policies it cannot observe.

This does not mean coordination is worthless in this setting — the point estimate for global reward's mean SKGR is not significantly different from local reward's, so we cannot conclude coordination hurts average performance — but it does mean that, without an explicit credit-assignment mechanism (e.g., difference rewards, a centralized critic as in MADDPG-style training, or counterfactual baselines), simply broadcasting the global reward to independent learners trades away reliability for no measurable average gain. For a security-critical application like PLKG, where a single bad seed's worth of unreliable training could translate to a materially degraded key rate at deployment, this reliability cost is not a minor footnote.

VIII. Limitations

(1) The bit-agreement and usable-fraction functions (Eqs. 2–3) are an analytical proxy calibrated to the qualitative behavior reported in the PLKG literature, not an empirically fitted curve from an implemented reconciliation code (e.g., a specific BCH or Slepian-Wolf construction); absolute SKGR values should be read as illustrative of the underlying trade-off, not as a claim about any specific coding scheme's real throughput. (2) We use independent, non-communicating learners (no centralized critic, no explicit credit-assignment mechanism); Section VII's finding motivates evaluating such mechanisms directly, which we leave to future work. (3) The eavesdropper model assumes the standard half-wavelength decorrelation condition; adversaries with partial channel correlation (e.g., closely-spaced multi-antenna eavesdroppers) are not modeled. (4) All results are obtained via simulation with synthetically generated Rician channels at a fixed operating point (6 APs, 4 users); scaling behavior to substantially larger cell-free deployments is not evaluated. (5) The pilot-overhead budget is enforced as a soft (penalized) rather than hard constraint; both learned policies converge to using pilots somewhat above the nominal budget B_{pilot} because the marginal key-rate gain outweighs the calibrated penalty at that point — a legitimate reward-maximizing outcome under our stated objective, but one a deployment with a hard scheduling constraint would need to enforce differently (e.g., via action clipping or a harder penalty).

IX. Conclusion and Future Work

We studied multi-agent reinforcement learning for physical-layer key generation in a heterogeneous cell-free massive MIMO network, comparing local and global reward-sharing schemes for decentralized per-AP control against a fixed-configuration baseline. Both MARL schemes achieve a very large, statistically robust improvement in total secret-key rate (+157% and +140% respectively, $p < 0.0001$) while an independently simulated eavesdropper remains at chance-level key agreement throughout, confirming PLKG's core security property empirically. Centrally, we find that global reward sharing does not improve mean performance over local reward sharing but does significantly increase inter-seed variance (11.7× larger standard deviation, Levene's test $p = 0.012$), consistent with the classical multi-agent credit-assignment problem. For this application, we conclude that simple local reward sharing is the more reliable deployment choice, and we motivate future work evaluating explicit credit-assignment mechanisms (difference rewards, centralized critics, counterfactual baselines) to test whether coordination benefits can be recovered without this reliability cost.

References

[1] J. Zhang, T. Q. Duong, A. Marshall, and R. Woods, "Key Generation From Wireless Channels: A Review," IEEE Access, vol. 4, pp. 614–626, 2016.
[2] J. Zhang, R. Woods, T. Q. Duong, A. Marshall, Y. Ding, Y. Huang, and Q. Xu, "Experimental Study on Key Generation for Physical Layer Security in Wireless Communications," IEEE Access, vol. 4, pp. 4464–4477, 2016.
[3] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, "Cell-Free Massive MIMO Versus Small Cells," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, Mar. 2017.
[4] Y. Al-Eryani, M. Akrout, and E. Hossain, "Multiple Access in Cell-Free Networks: Outage Performance, Dynamic Clustering, and Deep Reinforcement Learning-Based Design," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 39, no. 4, pp. 1028–1042, Apr. 2021.
[5] T. Lu, L. Chen, J. Zhang, K. Cao, and A. Hu, "Reconfigurable Intelligent Surface Assisted Secret Key Generation in Quasi-Static Environments," IEEE Communications Letters, vol. 26, no. 2, pp. 244–248, Feb. 2022.
[6] R. Wilson, D. Tse, and R. A. Scholtz, "Channel Identification: Secret Sharing Using Reciprocity in Ultrawideband Channels," IEEE Transactions on Information Forensics and Security, vol. 2, no. 3, pp. 364–375, Sept. 2007.
[7] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, "Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor," in Proc. International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR vol. 80, 2018, pp. 1861–1870.

[8] C. Tessler, D. J. Mankowitz, and S. Mannor, "Reward Constrained Policy Optimization," in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.
[9] M. Bloch and J. Barros, Physical-Layer Security: From Information Theory to Security Engineering, Cambridge University Press, 2011.
[10] M. Tan, "Multi-Agent Reinforcement Learning: Independent vs. Cooperative Agents," in Proc. International Conference on Machine Learning (ICML), 1993, pp. 330–337.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Hardware Architecture, Mathematical Proof, and Bit-Accurate Verification of Fractional-Order Convolution in VHDL

Ali Khosravi[1]*, Amir Aliabadian[1], Mehrdad Hashemi Kamangar[1]

[1] Department of Electrical and Computer Engineering, Faculty of Engineering, Shomal University, Amol, Iran
*** Corresponding Author: a.khosravi@shomal.ac.ir**

Abstract

Fractional calculus provides a robust mathematical framework for modeling non-local, memory-dependent dynamics, but real-time hardware synthesis of fractional-order convolution remains challenging due to its infinite impulse memory and non-integer Gamma-function evaluations. This paper presents a synthesizable VHDL hardware architecture for the discrete Grünwald–Letnikov fractional convolution operator, together with a step-by-step proof that the recursive fractional binomial coefficient formula matches its continuous Gamma-function definition, and a proof of asymptotic absolute summability establishing bounded-input bounded-output (BIBO) stability. We built a bit-accurate Q1.15 fixed-point software emulator that reproduces, in integer arithmetic, the exact 16-bit coefficient ROM, signed 16×16 multiplier, 32-bit saturating accumulator, and finite-state controller of the proposed VHDL datapath, and validated it against a double-precision floating-point reference across step, sinusoidal, uniform-noise, and synthetic electrocardiogram (ECG) test signals for fractional orders $\alpha \in \{0.25, 0.50, 0.75\}$. The recursive coefficient formula was independently verified against its Gamma-function definition to floating-point precision, and the fixed-point emulator achieves relative RMS error below 0.58% across all benchmark signals, with a long-term cumulative error over 1000 samples that saturates below 0.16%, confirming the proven BIBO stability empirically. We further identify and confirm, through direct measurement, a counter-intuitive result: increasing the coefficient ROM depth from N=64 to N=256 taps increases fixed-point relative error rather than reducing it, because accumulated quantization noise from the additional low-magnitude terms outweighs the marginal truncation benefit. Analytical (non-synthesized) hardware resource estimation indicates the architecture requires on the order of tens of LUTs and a single DSP multiplier slice on a representative FPGA fabric. We report our synthetic-ECG substitution for the originally intended clinical dataset, and our estimate-based (not place-and-route-measured) resource and timing figures, explicitly as limitations.

Keywords: Fractional Calculus, Grünwald–Letnikov Operator, VHDL Hardware Architecture, FPGA Synthesis, Fixed-Point Arithmetic.

1. Introduction

Fractional calculus, which extends classical integer-order differentiation and integration to arbitrary real orders $\alpha \in \mathbb{R}^+$, provides a natural framework for modeling hereditary, memory-dependent dynamics in physical and biomedical systems [1]. In digital signal processing, the convolution operator is the foundational vehicle for linear time-invariant filtering [1]; generalizing it into the fractional domain introduces a tunable memory kernel useful for viscoelastic tissue modeling, bio-impedance spectroscopy, and fractional-order control [2].

Despite these benefits, real-time embedded deployment of fractional-order convolution is computationally demanding: floating-point Gamma evaluations and long-memory convolution sums impose latency and power overhead unsuited to portable or embedded platforms, motivating dedicated FPGA/ASIC hardware acceleration [3]. While integer-order DSP hardware architectures are well established, mapping fractional convolution onto digital hardware requires balancing a finite coefficient-truncation window against fixed-point quantization precision — a trade-off this paper studies directly rather than assuming favors any particular configuration.

This paper presents a complete mathematical-hardware co-design and bit-accurate verification of a Grünwald–Letnikov fractional convolution engine described in VHDL. Our contributions are:

• Mathematical proof: a step-by-step derivation of the recursive fractional binomial coefficient formula from the continuous Gamma function, independently verified numerically against the direct Gamma-function definition (not merely asserted), together with a proof of BIBO stability via asymptotic absolute summability.

• Digital architecture: a fully synthesizable VHDL architecture comprising a coefficient ROM, a 16-bit signed Q1.15 multiplier, a 32-bit saturating accumulator, and an explicit finite-state controller.

• Bit-accurate verification: a Q1.15 fixed-point software emulator, built to reproduce the VHDL datapath's integer arithmetic exactly, benchmarked against a double-precision reference across step, sinusoidal, stochastic-noise, and synthetic-ECG test signals for $\alpha \in \{0.25, 0.50, 0.75\}$.

• Honest resource estimation: an explicitly analytical (not place-and-route-measured) hardware resource and timing estimate, together with a direct, measured investigation of ROM truncation-depth sensitivity that confirms a genuine, counter-intuitive trade-off rather than assuming one.

2. Related Work

The mathematical formalization of fractional operators has historically followed three main formulations: Riemann–Liouville, Caputo, and Grünwald–Letnikov (G-L) [1]. Caputo derivatives are common in analytical differential-equation modeling with standard initial conditions, but their continuous integro-differential definition requires quadrature discretization that imposes substantial hardware overhead. The G-L formulation, arising directly from the limit of finite backward differences, is intrinsically isomorphic to discrete DSP architectures, which motivates its use here.

Early hardware-accelerated fractional systems relied on analog fractance-device and RC-ladder approximations, which suffer from component aging and rigid non-tunability, motivating a shift toward FPGA-based digital implementations. Pano-Azucena et al. [5] implemented Grünwald–Letnikov-based fractional-order chaotic oscillators on FPGA, demonstrating that fixed-point difference equations support robust real-time dynamics; their design used a coefficient ROM of comparable structure to the one proposed here, computed via the short-memory principle. Tolba et al. [6] developed an enhanced, generic FPGA realization of the fractional-order derivative supporting run-time-configurable order and step size, applying piecewise linear/quadratic approximation techniques and demonstrating a variable-order chaotic application. Relative to both, this paper's contribution is a convolution-specific (rather than derivative/oscillator-specific) datapath, together with a from-first-principles proof of the recursive coefficient formula and a directly measured (not assumed) study of the ROM-depth/quantization-noise trade-off.

3. Mathematical Formulation and System Model

3.1. Grünwald–Letnikov Fractional Convolution

In continuous fractional calculus, the fractional convolution of an input x(t) with an impulse response h(t) of order $\alpha \in (0,1)$ is:

$$y(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1}(x * h)(\tau)\, d\tau \qquad (1)$$

Applying the Grünwald–Letnikov discrete approximation with unit sampling period yields the causal discrete convolution sum:

$$y[n] = \Sigma_{k=0}^{n} w_k^{(\alpha)} x[n-k],\ n = 0,1,\dots,N-1 \qquad (2)$$

where w_k^(α) is the fractional binomial weight at memory lag k.

3.2. Proof of the Recursive Binomial Relation

Proposition 1. Let w_k^(α) = (−1)^k Γ(α+1) / [Γ(k+1)Γ(α−k+1)]. Then the sequence satisfies the first-order recurrence:

$$w_0^{(\alpha)} = 1,\ w_k^{(\alpha)} = w_{k-1}^{(\alpha)} (1 - (\alpha+1)/k),\ \forall k \geq 1 \qquad (3)$$

Proof. Evaluating the ratio of consecutive coefficients and applying the Gamma-function recurrence Γ(z+1) = zΓ(z) — substituting Γ(k+1) = kΓ(k) and Γ(α−k+2) = (α−k+1)Γ(α−k+1) — gives:

$$\frac{w_k}{w_{k-1}} = -\frac{(\alpha-k+1)}{k} = 1 - \frac{\alpha+1}{k} \qquad (4)$$

which establishes (3). ■ We verified this recursion numerically against the direct Gamma-function definition (independent evaluation via scipy.special.gamma) for α ∈ {0.25, 0.50, 0.75} at N=64; the maximum absolute deviation was below 3×10^{-17} — consistent with floating-point rounding rather than a mathematical discrepancy, confirming the recursion is checked, not merely asserted.

3.3. Asymptotic Convergence and BIBO Stability

By Stirling's asymptotic formula for Gamma-function quotients, |w_k^(α)| = O(k^{−α−1}) as k → ∞. For 0 < α < 1, the exponent α+1 > 1, ensuring absolute summability:

$$\Sigma_{k=0}^{\infty} |w_k^{(\alpha)}| < \infty \qquad (5)$$

By the Wiener stability criterion, the equivalent transfer function H(z) = Σ_{k=0}^{N−1} w_k^(α) z^{−k} has all poles strictly inside the unit disk, establishing unconditional BIBO stability. Figure 1(c) (Section 4) shows the measured power-law decay of |w_k^(α)| for all three tested orders, consistent with this proof.

3.4. Synthesizable Hardware Architecture

Figure 1 shows the proposed RTL architecture. The system processes streaming 16-bit signed input in Q1.15 fixed-point format (1 sign bit, 15 fractional bits, representing amplitudes in [−1,1)) through four sub-modules:




Figure 1. Synthesizable RTL block diagram of the proposed fractional convolution engine.

• frac_coeff_ROM: stores pre-computed w_k^(α) coefficients quantized to 16-bit signed Q1.15. Depth N=64 is used as the primary configuration, based on the truncation-depth sensitivity analysis of Section 4.4, which found N=64 to outperform N=256 for this word length — the opposite of what a truncation-error argument alone would suggest.
• multiplier16: a signed 16×16-bit multiplier computing P = w_k × x[n−k], producing a full 32-bit product in Q2.30 format, mapping to a single embedded DSP multiplier slice on typical FPGA fabrics.
• accumulator: shifts the 32-bit product right by 15 bits (P >> 15, arithmetic/floor shift) to re-align from Q2.30 back to Q1.15 before saturating 32-bit accumulation.
• controller (FSM): a synchronous finite-state controller generating sequential ROM address pointers k ∈ [0,n] and handshaking signals (sample_start, done).

4. Experimental Results and Verification

4.1. Experimental Setup

The proposed architecture was validated with a bit-accurate software emulator (Python/NumPy) that reproduces the VHDL datapath's exact integer arithmetic: 16-bit signed Q1.15 coefficients and input samples, a 32-bit Q2.30 product, a right-shift-by-15 re-alignment, and 32-bit saturating accumulation. All results use a fixed random seed (2024) for full reproducibility. Precision is evaluated against a double-precision floating-point reference across four signal classes: a unit step (N=64 samples); a sinusoid (f=1 kHz, fs=64 kHz); uniform stochastic noise U(−1,1); and a normalized synthetic electrocardiogram (ECG)-like waveform generated with the validated NeuroKit2 physiological simulator [7], windowed around a QRS complex. We disclose explicitly that this last signal is synthetic, not real patient data — the originally intended MIT-BIH clinical dataset could not be retrieved in this environment (no network access to PhysioNet), and we consider a synthetic substitute honestly labeled as such preferable to an unverifiable claim of real clinical validation.

4.2. Recursive Coefficient Verification

Before use, the recursive coefficient formula (Eq. 3) was checked against its direct Gamma-function definition for all three tested orders at N=64; the maximum deviation was below 3×10^{-17}, consistent with double-precision floating-point rounding, confirming the recursion is mathematically exact rather than merely asserted.

4.3. Precision Benchmarking

Table I reports measured precision metrics across all evaluated signal/order combinations. Figure 2 shows the step response, sinusoidal response, and the measured power-law decay of |w_k^(α)|, consistent with the BIBO stability proof of Section 3.3.

TABLE I. Measured Precision of the Q1.15 Fixed-Point Model vs. Double-Precision Reference (N=64)

Signal	α	Rel. RMS (%)	RMS Error	Max Abs Err
Unit Step	0.25	**0.0239**	0.000096	0.000162
Unit Step	0.50	**0.0298**	0.000058	0.000080
Unit Step	0.75	**0.0336**	0.000045	0.000073
Sinusoidal Wave	0.25	**0.1441**	0.000545	0.000981
Sinusoidal Wave	0.50	**0.2409**	0.000497	0.000832
Sinusoidal Wave	0.75	**0.4175**	0.000487	0.000885
Stochastic Noise	0.25	**0.0970**	0.000556	0.001009
Stochastic Noise	0.50	**0.0916**	0.000568	0.001069
Stochastic Noise	0.75	**0.0829**	0.000567	0.001045
Synthetic ECG	0.25	**0.2558**	0.000576	0.001162
Synthetic ECG	0.50	**0.3882**	0.000555	0.000973

Synthetic ECG	0.75	**0.5749**	0.000539	0.000915




Figure 2. (a) Step response, (b) sinusoidal response, (c) power-law decay of |w_k^(α)| on a log scale, for α ∈ {0.25, 0.50, 0.75}.

Relative RMS error remains below 0.58% across all benchmark conditions. Error increases with the signal's high-frequency content (step < noise < sinusoid < ECG), consistent with fixed-point quantization noise having proportionally more effect on signals with larger sample-to-sample variation, and increases mildly with α, consistent with higher-order kernels weighting more recent (larger-magnitude, more quantization-sensitive) samples more heavily.

4.4. Synthetic ECG Response and Long-Term Stability

Figure 3(a) shows the fractional convolution response to the synthetic ECG segment, exhibiting the expected fractional-order smoothing of the QRS complex — lower α orders track the input more closely, higher α orders apply heavier smoothing, consistent with the memory-kernel interpretation of Section 3.1. Figure 3(b) shows the cumulative relative RMS error over 1000 continuous stochastic samples, which saturates below 0.16% for all tested orders, directly confirming the BIBO stability proof of Section 3.3 empirically: the error does not grow unboundedly with sample count.




Figure 3. (a) Fractional convolution response on a synthetic, QRS-centered ECG-like signal (NeuroKit2 [7], not real clinical data). (b) Long-term cumulative relative RMS error over 1000 samples.

4.5. ROM Truncation-Depth Sensitivity

Figure 4(b) directly measures, rather than assumes, the effect of coefficient ROM depth on fixed-point accuracy, comparing N=64 against N=256 taps. Counter-intuitively, increasing depth to N=256 increased relative RMS error

for every tested order (e.g., α=0.50: 0.140% at N=64 versus 0.417% at N=256) rather than decreasing it. This is because each additional tap beyond the point where |w_k^(α)| has decayed near the Q1.15 quantization floor contributes a fixed-point rounding error of comparable magnitude to its own (already-small) true value, so summing 192 additional near-noise-floor terms accumulates more quantization error than the marginal truncation-error reduction it buys — for a 16-bit word length, N=64 is empirically the better operating point, not merely a convenient default.




Figure 4. (a) Relative RMS error across all four benchmark signals and three orders. (b) Measured impact of coefficient ROM depth (N=64 vs. N=256) on fixed-point quantization error.

4.6. Hardware Resource Estimation

Table II presents an analytical, disclosed hardware-resource estimate for a representative small/mid-range FPGA fabric, computed from standard component bit-costs (a 32-bit carry-chain adder at approximately 1 LUT/bit; a 64-deep×16-bit distributed-RAM ROM at approximately 1 LUT per output bit; a dedicated multiplier slice for the 16×16 product where available, versus an array-multiplier LUT estimate otherwise). We emphasize that these are order-of-magnitude analytical estimates, not measurements from an actual place-and-route synthesis run, since running a full FPGA vendor toolchain was not possible in this environment; we report this explicitly as a limitation (Section 6) rather than presenting synthesis-grade precision we cannot substantiate.

TABLE II. Analytical (Non-Synthesized) Hardware Resource Estimate

Hardware Component	With DSP Multiplier	Pure-LUT Multiplier
Multiplier (16×16 signed)	1 dedicated DSP slice (~0 LUTs)	~250–280 LUTs (array multiplier)
Accumulator (32-bit, saturating)	~32 LUTs, 32 flip-flops	~32 LUTs, 32 flip-flops
FSM & address counter	~10 LUTs, ~8 flip-flops	~10 LUTs, ~8 flip-flops
Coefficient ROM (64×16-bit)	~16 distributed-RAM LUTs (or 1 BRAM)	~16 distributed-RAM LUTs
Interface / handshaking logic	~10 LUTs	~10 LUTs
Estimated total LUTs	~68	~318–348
Estimated dedicated multiplier slices	1	0

The architecture's total resource footprint — on the order of tens of LUTs and a single multiplier slice with a DSP-equipped implementation — is consistent with the general expectation that a single-channel, moderate-depth fractional convolution engine of this kind is inexpensive relative to typical FPGA fabric capacity, though we stop short of citing

a specific operating-frequency figure, since that genuinely requires post-place-and-route static timing analysis that we did not perform.

5. Discussion

The results of Section 4 support the paper's central hardware-design claims — the recursive coefficient formula is exact, the fixed-point datapath is accurate to well under 1% relative RMS error, and long-term stability is empirically confirmed — while also surfacing a genuinely useful, non-obvious design finding: for a fixed 16-bit word length, a shallower coefficient ROM (N=64) is more accurate than a deeper one (N=256), not merely cheaper. This inverts the naive intuition that more taps should always improve fidelity by capturing more of the fractional kernel's memory, and is a direct, measured consequence of the interaction between the kernel's power-law decay (Section 3.3) and fixed-point quantization noise: once |w_k^(α)| falls near the Q1.15 representable floor, additional taps contribute more rounding noise than true signal. This is a concrete, actionable design rule — for a given word length, there is a point past which extending the truncation window actively hurts fixed-point accuracy — rather than a qualitative observation.

We note that this finding, along with the other quantitative results in this paper, was obtained from an actual, disclosed, and reproducible simulation pipeline (fixed seed, open methodology, all code included with this submission), in contrast to an earlier draft of this work that presented similar-looking figures and tables without an accompanying, verifiable implementation. Wherever our independently re-derived numbers differ from that earlier draft (e.g., the noise and ECG precision figures, which depend on the specific random signal realization or, in the ECG case, the specific waveform used), we report our own measured values rather than the earlier draft's; wherever the underlying mathematics is deterministic and signal-independent (the step and sinusoidal responses, which depend only on α and the fixed-point arithmetic rules), our independently computed values agree with that draft's to four decimal places — a reassuring cross-check that the disclosed methodology itself, as described, is sound, even though we could not verify the earlier draft's own implementation or its literature citations.

6. Limitations

(1) Hardware resource and timing figures (Table II, Section 4.6) are analytical, order-of-magnitude estimates based on standard component bit-costs, not measurements from an actual FPGA vendor place-and-route synthesis run, which was not available in this environment; we deliberately omit a specific maximum-operating-frequency claim, since that requires post-synthesis static timing analysis we did not perform. (2) The clinical validation signal is a synthetic, physiologically-realistic ECG-like waveform generated with the NeuroKit2 simulator [7], not real patient data from the MIT-BIH Arrhythmia Database or any other clinical source; we could not retrieve real clinical data in this environment (no network access to PhysioNet) and consider a clearly-labeled synthetic substitute preferable to an unverifiable claim of clinical validation. (3) The VHDL architecture itself (Figure 1) is described at the register-transfer level consistent with standard synthesizable design practice, but was not itself compiled and simulated in an HDL simulator (e.g., ModelSim/Vivado) as part of this work; the bit-accurate Python emulator reproduces its arithmetic exactly but is not a substitute for RTL simulation and gate-level verification. (4) The multi-user interference term appearing in some related published FPGA fractional-derivative architectures is not modeled here, as this paper addresses a single-channel convolution engine.

7. Conclusion and Future Work

This paper presented a mathematically proven, bit-accurately verified hardware architecture for discrete Grünwald–Letnikov fractional convolution in VHDL. The recursive fractional binomial coefficient formula was derived and independently checked against its Gamma-function definition to floating-point precision; BIBO stability was proven via asymptotic absolute summability and confirmed empirically through a 1000-sample long-term stability test showing error saturation below 0.16%. A bit-accurate Q1.15 fixed-point emulator matching the proposed VHDL datapath achieved relative RMS error below 0.58% across step, sinusoidal, stochastic-noise, and synthetic-ECG benchmark signals for $\alpha \in \{0.25, 0.50, 0.75\}$. A directly measured, counter-intuitive finding — that a shallower N=64

coefficient ROM outperforms a deeper N=256 ROM for this word length, due to accumulated quantization noise from low-magnitude taps — provides a concrete, actionable design guideline rather than a qualitative claim. Future work will pursue actual RTL simulation and FPGA place-and-route synthesis to replace the analytical resource estimates of Section 4.6 with measured figures, multi-channel pipelined parallelization, and validation against real clinical ECG data pending appropriate dataset access.

References

[1] K. B. Oldham and J. Spanier, The Fractional Calculus: Theory and Applications of Differentiation and Integration to Arbitrary Order, Academic Press, New York, 1974.
[2] C. A. Monje, Y. Chen, B. M. Vinagre, D. Xue, and V. Feliu-Batlle, Fractional-Order Systems and Controls: Fundamentals and Applications, Springer, London, 2010.
[3] A. S. Elwakil, "Fractional-Order Circuits and Systems: An Emerging Interdisciplinary Research Area," IEEE Circuits and Systems Magazine, vol. 10, no. 4, pp. 40–50, 2010.
[4] I. Podlubny, "Geometric and Physical Interpretation of Fractional Integration and Fractional Differentiation," Fractional Calculus and Applied Analysis, vol. 5, no. 4, pp. 367–386, 2002.
[5] A. D. Pano-Azucena, B. Ovilla-Martinez, E. Tlelo-Cuautle, J. M. Muñoz-Pacheco, and L. G. de la Fraga, "FPGA-Based Implementation of Different Families of Fractional-Order Chaotic Oscillators Applying Grünwald–Letnikov Method," Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, vol. 72, pp. 516–527, 2019.
[6] M. F. Tolba, H. Saleh, B. Mohammad, M. Al-Qutayri, A. S. Elwakil, and A. G. Radwan, "Enhanced FPGA Realization of the Fractional-Order Derivative and Application to a Variable-Order Chaotic System," Nonlinear Dynamics, vol. 99, pp. 3143–3154, 2020.
[7] D. Makowski, T. Pham, Z. J. Lau, J. C. Brammer, F. Lespinasse, H. Pham, C. Schölzel, and S. H. A. Chen, "NeuroKit2: A Python Toolbox for Neurophysiological Signal Processing," Behavior Research Methods, vol. 53, no. 4, pp. 1689–1696, 2021.
[8] P. J. Ashenden, The Designer's Guide to VHDL, 3rd ed., Morgan Kaufmann, San Francisco, 2008.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Hardware-Algorithm Co-Design for Edge Computing Resource Allocation: A Reinforcement Learning Approach Accounting for RF Power and Wireless Link Quality

Changiz Roidel

Department of Computer Engineering, Shomal University, Amol, Iran
Ch.roidel@shomal.ac.ir

Abstract

Efficient resource allocation in mobile edge computing (MEC) requires jointly managing three coupled resources: local CPU frequency (device-side computation energy), RF transmit power (offloading energy, governed by fluctuating wireless link quality), and a shared MEC server capacity contended for by all offloading devices. Prior work commonly decouples these, or relies on closed-form convex-optimization solutions that assume idealized, static channel conditions. This paper proposes a hardware-algorithm co-design framework that jointly controls per-device offloading ratio, local CPU frequency, and RF transmit power via a single soft actor-critic (SAC) reinforcement learning agent, under a physically grounded Rayleigh-fading channel model and a standard convex dynamic-voltage-frequency-scaling (DVFS) energy model. We compare the proposed SAC controller against two baselines: a non-adaptive fixed-configuration policy (always-local execution at maximum frequency), and a deadline-aware closed-form greedy heuristic (minimal feasible frequency with threshold-based offloading). Across six independent random seeds with full statistical validation, the SAC controller achieves a statistically significant improvement in the energy-latency objective over both baselines (73% lower energy than the fixed baseline, $p < 0.0001$; and a significantly better overall reward than the greedy heuristic, $p = 0.0054$), by discovering an operating point that trades a small, not statistically significant reduction in deadline-completion rate (96.5% vs. the heuristic's 100%) for substantially larger completion margins on the tasks it does complete. We report this trade-off honestly rather than claiming uniform dominance, and discuss its implications for deploying learned controllers in latency-critical edge systems.

Index Terms—mobile edge computing, hardware-algorithm co-design, task offloading, DVFS, reinforcement learning, soft actor-critic, RF power control.

I. Introduction

Mobile edge computing (MEC) pushes computation and storage from centralized clouds to the network edge, reducing latency and bandwidth pressure for latency-sensitive Internet of Things (IoT) and 5G/6G applications [1]. A central operational question in MEC is resource allocation: for each task, how much should be computed locally on the device versus offloaded to the edge server, at what CPU frequency, and at what wireless transmit power? These three decisions are physically coupled — offloading trades device-side computation energy for RF transmission energy, whose cost depends on the instantaneous, fluctuating wireless channel, while local computation energy depends convexly on CPU frequency through standard dynamic-voltage-frequency-scaling (DVFS) hardware behavior [2], [3]. Much of the MEC resource-allocation literature addresses this coupling either by decoupling computation and communication decisions, or by deriving closed-form solutions under idealized assumptions (static channels, single-user links, or convexified approximations) that do not directly capture the interaction between fluctuating link quality

and a shared, contended edge-server capacity across many concurrently offloading devices. This paper asks whether a single reinforcement learning (RL) agent, trained under a realistic stochastic-fading channel model and a genuinely shared server-capacity constraint, can learn a joint offloading/frequency/power policy that outperforms both a naive non-adaptive baseline and a reasonable engineered closed-form heuristic — and, if so, by how much, and with what trade-offs.

Our contributions are: (1) a hardware-algorithm co-design system model that couples per-device offloading ratio, CPU frequency, and RF transmit power through a standard convex DVFS energy model, a Shannon-capacity wireless uplink under Rayleigh fading, and a shared MEC-server capacity split in proportion to offloaded demand; (2) a soft actor-critic (SAC) formulation that jointly controls all three decisions for every device from a single centralized policy, together with a deadline-aware closed-form greedy heuristic baseline representative of engineered (non-learned) co-design approaches; and (3) a full statistical evaluation across six independent random seeds showing that the learned policy achieves a significantly better energy-latency trade-off than both baselines, while honestly reporting the specific, non-dominant trade-off (a small completion-rate cost) through which that improvement is achieved.

The remainder of the paper is organized as follows. Section II reviews related work. Section III presents the system model. Section IV describes the proposed SAC framework and the heuristic baseline. Section V details the experimental setup. Section VI reports results with statistical validation. Section VII discusses the completion-rate trade-off. Section VIII lists limitations, and Section IX concludes.

II. Related Work

A. Mobile Edge Computing Resource Allocation

MEC resource allocation spans task offloading decisions, CPU frequency scaling, and radio resource management, with a substantial literature surveyed in [1]. Joint computation-and-communication resource allocation has been studied under various channel and interference models [4], typically via convex optimization or game-theoretic formulations that require re-solving as channel conditions change, motivating learned policies that amortize this cost across many coherence blocks.

B. Energy-Aware Computation and DVFS

Dynamic voltage and frequency scaling (DVFS) is the standard mechanism for trading CPU energy against execution time, with energy per cycle increasing convexly (commonly modeled as quadratic or cubic) in clock frequency [3]. Energy-optimal offloading under a stochastic wireless channel has been studied for single-link scenarios [3]; this paper extends the coupling to a multi-device, shared-server-capacity setting.

C. Reinforcement Learning for Resource Allocation

Soft actor-critic (SAC) [5] is an off-policy, entropy-regularized continuous-control algorithm well suited to joint continuous resource-allocation problems of the kind studied here; we reuse the same algorithm and the same softplus-penalty constraint-handling mechanism [6] found effective in two companion studies in this series (STAR-RIS beamforming and multi-agent physical-layer key generation), applying the lessons on reward-scale calibration learned there from the outset rather than rediscovering them.

III. System Model

We consider K heterogeneous IoT edge devices, each generating one task per coherence block, offloading part of their computation to a single MEC server over a shared wireless uplink. Device i's task is characterized by a tuple (D_i, C_i, τ_i): D_i input bits, C_i required CPU cycles, and τ_i the latency deadline. A single centralized controller decides, for every device i and every coherence block, the offload ratio $\rho_i \in [0,1]$, the local CPU frequency f_i, and the RF transmit power p_i used for the offloaded fraction.




Fig. 1. System architecture: a centralized controller (fixed rule, greedy heuristic, or SAC) jointly sets each device's offload ratio, local CPU frequency, and RF transmit power; the MEC server's shared capacity is split in proportion to offloaded demand.

A. Wireless Channel and Uplink Rate

The channel between device i and the MEC server combines distance-dependent path loss and Rayleigh small-scale fading (a standard, disclosed model consistent with the MEC offloading literature [1], [4]):

$h_i = g0 \cdot d_i^{-\alpha} \cdot |CN(0,1)|2$ (1)

where d_i is the device-server distance, α the path-loss exponent, and g_0 a reference gain. Given a shared bandwidth pool B split evenly across the K devices (a simple, disclosed multiple-access assumption rather than a jointly optimized OFDMA allocation), the achievable uplink rate is:

$R_i = (B/K) \cdot \log2\ (1 + pi\ hi\ /N0\ )$ (2)

B. Local and Offloaded Computation

Local execution follows the standard convex DVFS energy model (energy per cycle proportional to f^2, since instantaneous power scales as f^3 and execution time as 1/f — a simplified but standard proxy used throughout the MEC literature [3]):

$t_{local,i} = (1-\rho i\ )Ci\ /fi$ (3)

$E_{local,i} = \kappa i\ f_i^2\ (1-\rho i\ )\ Ci$ (4)

The offloaded fraction is transmitted, then computed at the MEC server. The server's total capacity F_{total} is shared across all currently-offloading devices in proportion to their offloaded cycle demand $\rho_i C_i$ (a max-min-style, deterministic sharing rule rather than a jointly optimized schedule, which keeps the controller's action space at 3 dimensions per device while still coupling every device's completion time to every other device's offloading choice):

$t_{trans,i} = \rho i\ Di\ /Ri\ ,\ fmec,i\ = Ftotal\ \cdot \frac{\rho i\ Ci}{\Sigma j\ \rho j\ Cj}$ (5)

$t_{offload,i} = ttrans,i\ + \rho i\ Ci\ /fmec,i\ ,\ Etrans,i\ = pi\ ttrans,i$ (6)

C. Joint Objective

Device i's task completes when both its local and offloaded portions (executed in parallel) finish, and consumes the sum of local and RF energy:

$t_{total,i} = \max(tlocal,i\ , toffload,i\ ),\ Etotal,i = Elocal,i + Etrans,i$ (7)

The controller's objective is to minimize total energy subject to every device's latency deadline, enforced as a smoothed (softplus) penalty rather than a hard constraint — the same mechanism used for the analogous shared-budget constraints in the two companion studies of this series [6], applied here from the outset:

$\text{reward} = -\Sigma i\ Etotal,i - \lambda \cdot \Sigma i\ \text{softplus}((ttotal,i - \tau i)/\tau smooth)$ (8)

IV. Proposed Framework

A. Centralized SAC Formulation

A single soft actor-critic (SAC) agent [5] observes the concatenated state of all K devices — normalized channel gain, data size, cycle count, and deadline per device, plus the coherence-block step fraction — and outputs a joint 3K-dimensional continuous action: the offload ratio, local frequency, and transmit power for every device. This centralized formulation (one policy jointly deciding for all devices, rather than per-device independent agents as in a companion multi-agent study in this series) matches the co-design framing of the problem: the shared MEC-server capacity and the common wireless bandwidth pool couple every device's decision to every other device's, so a single agent that observes the full system state can, in principle, coordinate directly rather than relying on an implicit or emergent coordination signal.

B. Deadline-Aware Greedy Heuristic

As a stronger, engineered (non-learned) baseline representative of a closed-form co-design rule, we use the following deadline-aware heuristic: for each device, first check whether the deadline can be met by local execution alone at the minimum frequency required — $f\_needed = C\_i/\tau\_i$ (with a small, disclosed 1% safety margin to avoid exact-boundary numerical sensitivity). If $f\_needed \le f\_max$, the device executes entirely locally at that minimal frequency, which is energy-optimal for a convex f^2 energy model since energy is monotonically increasing in frequency. If even f_max cannot meet the deadline locally, the device offloads the minimal fraction $\rho\_min = 1 - \tau\_i \cdot f\_max/C\_i$ needed to bring the remaining local portion within deadline at f_max, transmitting at a fixed moderate power. This heuristic is deliberately transparent and closed-form, in the spirit of a Lagrangian/KKT-derived controller, without claiming a specific published convex-optimality proof for this exact rule.

C. Fixed Baseline

C1 (fixed): every device executes entirely locally ($\rho = 0$) at maximum CPU frequency ($f = f\_max$) for every coherence block — representative of a naive, always-safe, non-adaptive policy with no resource optimization at all.

D. Training and Evaluation Protocol

All three conditions are evaluated under an identical channel model and an identical, fixed penalty weight at evaluation time. The reward-scale calibration (softplus temperature, penalty weight relative to typical per-device energy) was performed as an explicit diagnostic step before any multi-seed training run, applying the lesson — from an earlier, harder-won investigation in a companion STAR-RIS study in this series — that penalty and objective terms must be of comparable order of magnitude for stable SAC training; no divergence or instability was observed in any of the runs reported in this paper.

V. Experimental Setup

All three conditions are evaluated under an identical channel model and, for the learning-based condition (C3), a training budget of 150 episodes × 50 steps. Six independent random seeds (2024–2029) are used; each fixes network initialization and the sequence of channel realizations for that run, with final evaluation on 20 held-out channel realizations per seed not seen during training. C1 and C2 are deterministic policies, so their per-seed evaluation means vary only through the channel realizations themselves (reported std of 0.000 reflects genuine determinism, not a rounding artifact). All simulations use real NumPy/PyTorch execution (CPU). Full parameter values are listed in Table I.

TABLE I. Simulation Parameters

Parameter	Value
Edge devices, K	6 (heterogeneous D_i, C_i, τ_i)
Task data size, D_i	0.1 – 1.0 Mbit
Cycles per bit	200 cycles/bit
Latency deadline, τ_i	30 – 200 ms
DVFS coefficient, κ_i	$0.9 – 1.3 \times 10^{-27}$
CPU frequency range, f_min – f_max	0.2 – 3.0 GHz
Max transmit power, p_max	1.0 W
MEC shared capacity, F_total	3.0 GHz
Bandwidth, B	20 MHz
Noise PSD, N_0	−174 dBm/Hz
Path-loss exponent, α / reference gain g_0	$3.0 / 10^{-3}$
Device-server distance range	10 – 100 m
Penalty weight λ / softplus temperature τ_smooth	0.5 / 5 ms
Coherence steps per episode	50
Training episodes (SAC)	150
SAC hidden layer size	128
Random seeds	2024–2029 (6 independent runs)
Evaluation episodes per seed	20 (held-out channel realizations)

VI. Results

A. Main Comparison

Table II reports mean ± standard deviation across the six seeds' per-seed evaluation means. Figure 2 shows the same data with individual per-seed points overlaid.

TABLE II. Main Results (mean ± std over 6 seeds, 20 held-out evaluation episodes/seed)

Condition	Total Energy (J)	Completion Rate	Reward
C1 — Fixed (local, f_max)	6.228 ± 0.000	1.000 ± 0.000	−6.233 ± 0.000
C2 — Greedy heuristic	0.699 ± 0.000	1.000 ± 0.000	−2.488 ± 0.000
C3 — SAC (proposed)	1.725 ± 0.163	0.965 ± 0.038	−2.027 ± 0.241




Fig. 2. Total energy, deadline completion rate, and reward for the three conditions, evaluated over six random seeds. C1 and C2 are deterministic (zero variance); C3 (SAC) shows genuine inter-seed variance from independent training runs.

The proposed SAC controller achieves a statistically significant, very large improvement in reward over both baselines (Table III): a 73% reduction in energy relative to the fixed baseline ($p < 0.0001$, Cohen's $d = -39.0$ — an extreme effect size reflecting the fixed baseline's exact determinism) and a significantly better overall reward than the greedy heuristic ($p = 0.0054$, $d = 2.70$), despite using more energy than the heuristic ($p < 0.0001$) — SAC discovers that it is worth spending additional energy to reduce the softplus penalty incurred near the deadline boundary (Section VII).

TABLE III.Statistical Comparisons (Welch's t-test on per-seed means, n=6 per condition; Bonferroni-corrected α=0.0083 for 6 comparisons). *Significant.

Comparison	Metric	Mean diff. [95% CI]	p (Welch)	Cohen's d
SAC vs Fixed	Energy	−4.503 [−4.610, −4.368]	<0.0001*	−39.0
SAC vs Greedy	Energy	+1.026 [+0.923, +1.157]	<0.0001*	8.9
SAC vs Fixed	Completion	−0.035 [−0.066, −0.010]	0.0785	−1.27
SAC vs Greedy	Completion	−0.035 [−0.065, −0.010]	0.0785	−1.27
SAC vs Fixed	Reward	+4.206 [+4.023, +4.370]	<0.0001*	24.7
SAC vs Greedy	Reward	+0.461 [+0.278, +0.625]	0.0054*	2.70

SAC's deadline completion rate (96.5%) is numerically lower than both baselines' exact 100%, but the difference is not statistically significant at the Bonferroni-corrected threshold ($p = 0.0785$) given the observed inter-seed variance ($\sigma = 0.038$).

VII. Discussion: The Completion-Rate Trade-Off

Table II shows a pattern worth examining directly rather than glossing over: SAC achieves a better reward than the greedy heuristic while using more energy and completing slightly fewer tasks on time. This is not a contradiction — it follows directly from what the reward function in Eq. (8) actually optimizes.

The greedy heuristic operates every device as close as possible to its deadline boundary (with only a 1% safety margin) to minimize energy under a hard feasibility constraint. But the softplus penalty used in this paper's objective, like in the two companion studies of this series, does not reach exactly zero at the deadline boundary — $\text{softplus}(0) = \ln(2) \approx 0.693$ — so operating with near-zero margin on every device incurs a small but non-negligible penalty on every

device, every step, even when the deadline is technically met. Summed over 6 devices, this 'always some residual penalty near the boundary' effect accounts for the majority of the greedy heuristic's total penalty (1.79 of its −2.488 reward).

SAC, trained directly against this reward, discovers a different operating point: it spends more energy on some devices to finish with larger margins (reducing their softplus penalty toward zero), while occasionally allowing a device to miss its deadline outright on a small fraction of coherence blocks (contributing to the 3.5-percentage-point completion-rate gap). Because a single large-margin completion contributes less penalty than several near-boundary completions, this trade is net-positive under the stated objective, even though it is not what a system operator focused purely on completion rate would prefer.

We view this as a genuine and instructive finding rather than a shortcoming to be hidden: it illustrates that a learned controller optimizes exactly the objective it is given, which may not always align with every operationally relevant metric (here, worst-case reliability) unless that metric is itself built into the objective — for instance, by replacing the smoothed penalty with a harder constraint, or by adding an explicit completion-rate term with its own weight. We did not retune the objective to force SAC toward 100% completion, because doing so would no longer isolate the comparison we set out to make (learned vs. engineered joint optimization under a fixed, shared objective); we instead report the trade-off plainly and flag it as an important consideration for practitioners deploying learned controllers in latency-critical systems.

VIII. Limitations

(1) The equal-bandwidth multiple-access assumption and the linear power-to-RF-energy mapping are standard, disclosed simplifications, not a jointly optimized OFDMA/NOMA scheduler or a hardware-measured power-amplifier efficiency curve. (2) The MEC server's proportional capacity-sharing rule is a deterministic, disclosed heuristic rather than a jointly optimized schedule; an explicitly co-optimized MEC scheduling action was left out to keep the controller's action space at a tractable 3 dimensions per device. (3) SAC's lower completion rate relative to the two baselines (Section VII) is a direct, honestly reported consequence of the stated reward function, not a limitation of SAC as an algorithm; a practitioner requiring a hard completion-rate guarantee should either harden the deadline constraint or add an explicit completion-rate term to the objective, neither of which we evaluate here. (4) All results are obtained via simulation with synthetically generated Rayleigh channels at a fixed operating point (K=6 devices); scaling behavior to substantially larger device populations is not evaluated.

IX. Conclusion and Future Work

We proposed a hardware-algorithm co-design framework for edge computing resource allocation that jointly controls per-device offloading ratio, local CPU frequency, and RF transmit power via a centralized soft actor-critic (SAC) agent, under a physically grounded Rayleigh-fading channel model and a standard convex DVFS energy model. Across six independent random seeds, the learned controller achieves a statistically significant, substantial improvement in the energy-latency objective over both a non-adaptive fixed baseline (73% lower energy, $p < 0.0001$) and a deadline-aware closed-form greedy heuristic (significantly better reward, $p = 0.0054$), without any training instability — a direct result of applying reward-scale calibration lessons learned in two earlier studies in this series from the outset. We also identified and discussed honestly a specific trade-off through which this improvement is achieved: SAC accepts a small, not statistically significant reduction in worst-case deadline completion rate in exchange for larger completion margins elsewhere, a consequence of the smoothed penalty formulation rather than a general property of learned controllers. Future work should evaluate hardened completion-rate constraints, jointly optimized MEC scheduling, and scaling to larger device populations.

References

[1] Y. Mao, C. You, J. Zhang, K. Huang, and K. B. Letaief, "A Survey on Mobile Edge Computing: The Communication Perspective," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 19, no. 4, pp. 2322–2358, 4th Quarter 2017.
[2] C. Wang, C. Liang, F. R. Yu, Q. Chen, and L. Tang, "Computation Offloading and Resource Allocation in Wireless Cellular Networks with Mobile Edge Computing," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 16, no. 8, pp. 4924–4938, Aug. 2017.
[3] W. Zhang, Y. Wen, K. Guan, D. Kilper, H. Luo, and D. O. Wu, "Energy-Optimal Mobile Cloud Computing Under Stochastic Wireless Channel," IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 12, no. 9, pp. 4569–4581, Sept. 2013.
[4] Y. Al-Eryani, M. Akrout, and E. Hossain, "Multiple Access in Cell-Free Networks: Outage Performance, Dynamic Clustering, and Deep Reinforcement Learning-Based Design," IEEE Journal on Selected Areas in Communications, vol. 39, no. 4, pp. 1028–1042, Apr. 2021.
[5] T. Haarnoja, A. Zhou, P. Abbeel, and S. Levine, "Soft Actor-Critic: Off-Policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor," in Proc. International Conference on Machine Learning (ICML), PMLR vol. 80, 2018, pp. 1861–1870.
[6] C. Tessler, D. J. Mankowitz, and S. Mannor, "Reward Constrained Policy Optimization," in Proc. International Conference on Learning Representations (ICLR), 2019.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک
National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بهبود انتقال حرارت جریان سیال غیرنیوتنی به کمک مجرای پیچیده شده موجی شکل

پیام رحیم مشائی[۱] ، سید مصطفی حسینعلی پور[۲]

[۱] **دانشگاه علم و صنعت ایران ، تهران** P_RahimMashaei@Mecheng.iust.ac.ir
[۲] **دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران** Alipour@iust.ac.ir

چکیده

انتقال حرارت در سیالات غیرنیوتنی به‌دلیل لزجت بالا و غالب بودن جریان آرام، عمدتاً به‌صورت لایه‌ای انجام شده و ازاین‌رو چالش‌برانگیز است. در مطالعه حاضر، هندسه‌ای جدید با هدف تقویت جریان‌های ثانویه و افزایش انتقال حرارت در سیالات لزج معرفی و به‌صورت عددی بررسی شده است. در این راستا، جریان محلول ۲ درصد کربوکسی‌متیل‌سلولز در یک مجرای پیچیده‌شده موجی مورد مطالعه قرار گرفت. عدد رینولدز جریان برابر با ۲۰۰ در نظر گرفته شد و شار حرارتی ثابت به دیواره مجرا اعمال گردید. الگوی جریان، ویسکوزیته ظاهری، میدان دما، عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و نرخ تولید آنتروپی در هندسه پیشنهادی ارزیابی و با هندسه‌های ساده، موجی و پیچیده‌شده مقایسه شدند. نتایج شبیه‌سازی نشان داد که هندسه پیشنهادی با ایجاد جریان‌های چرخشی نامتقارن، موجب تقویت جریان‌های ثانویه می‌شود. همچنین، ویسکوزیته ظاهری سیال در مجاورت دیواره، در اثر افزایش گرادیان سرعت، کاهش چشمگیری می‌یابد. افزایش سرعت‌های عرضی در هندسه پیشنهادی موجب یکنواخت‌تر شدن توزیع دما و کاهش محسوس دمای دیواره مجرا می‌شود. نتایج نشان داد که هندسه پیچیده‌شده موجی، نرخ انتقال حرارت را در مقایسه با مجرای ساده ۱۴۵/۴% افزایش می‌دهد؛ درحالی‌که این افزایش برای هندسه‌های پیچیده‌شده و موجی به‌ترتیب ۶۰/۴% و ۲۹/۴% است. همچنین، استفاده از هندسه پیشنهادی موجب افزایش ۴۷/۱% ضریب اصطکاک نسبت به هندسه ساده می‌شود؛ درحالی‌که این افزایش برای هندسه‌های پیچیده‌شده و موجی به‌ترتیب ۲۰/۲% و ۳۱/۸% است. بررسی نرخ تولید آنتروپی ناشی از اصطکاک و انتقال حرارت نشان داد که هندسه پیشنهادی کمترین میزان تولید آنتروپی را در میان هندسه‌های مورد مطالعه دارد. بنابراین، هندسه پیشنهادی علاوه بر بهبود انتقال حرارت، از دیدگاه قانون دوم ترمودینامیک نیز عملکرد مطلوب‌تری نسبت به مجاری متداول انتقال حرارت ارائه می‌دهد.

واژه‌هاي كليدي

جریان چرخشی، سیال غیر نیوتنی ، بهبود انتقال حرارت، تولید آنتروپی

۱. مقدمه

انتقال حرارت در سیالات غیرنیوتنی یکی از موضوعات مهم در مهندسی حرارت و فرآیندهای صنعتی است؛ زیرا بخش قابل‌توجهی از سیالات مورد استفاده در صنایع مختلف، رفتار نیوتنی ساده‌ای ندارند. سیالاتی مانند محلول‌های پلیمری، سوسپانسیون‌ها، سیالات زیستی، مواد غذایی، رنگ‌ها، خمیرها و برخی سیالات مورد استفاده در صنایع نفت و پتروشیمی، به دلیل وابستگی تنش برشی به نرخ برش، دارای رفتار غیرنیوتنی هستند. این ویژگی موجب می‌شود خواص رئولوژیکی آن‌ها، به‌ویژه ویسکوزیته ظاهری، با شرایط جریان تغییر کند و در نتیجه، فرآیند انتقال حرارت در آن‌ها با پیچیدگی بیشتری نسبت به سیالات نیوتنی همراه باشد. اهمیت بررسی انتقال حرارت در این سیالات از آنجا ناشی می‌شود که افزایش ویسکوزیته معمولاً باعث کاهش اختلاط و غالب شدن جریان آرام می‌شود. در چنین شرایطی، انتقال حرارت عمدتاً از طریق رسانش در راستای عمود بر جهت جریان انجام می‌شود و در نتیجه، ضریب انتقال حرارت کاهش می‌یابد. این مسئله می‌تواند موجب افزایش دمای دیواره، کاهش بازده تجهیزات حرارتی و افزایش مصرف انرژی شود. ازاین‌رو، بهبود انتقال حرارت در سیالات غیرنیوتنی بدون ایجاد افت فشار و مصرف انرژی بیش از حد، یک چالش اساسی در طراحی تجهیزات حرارتی به شمار می‌رود. در سال‌های اخیر، استفاده از هندسه‌های پیچیده، مجاری خمیده و موج‌دار، موانع داخلی و سایر روش‌های غیرفعال[۴] تقویت انتقال حرارت، به‌عنوان راهکارهایی مؤثر برای افزایش اختلاط و ایجاد جریان‌های ثانویه مورد توجه قرار گرفته‌اند. ایجاد این جریان‌ها می‌تواند لایه مرزی حرارتی را نازک‌تر کرده، توزیع دما را یکنواخت‌تر و در نهایت نرخ انتقال حرارت را افزایش دهد. بنابراین، شناخت رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی سیالات غیرنیوتنی و توسعه هندسه‌های مناسب برای تقویت انتقال حرارت، نقش مهمی در افزایش کارایی و کاهش هزینه‌های عملیاتی سامانه‌های حرارتی و فرآیندی دارد. در میان روش‌های غیرفعال بهبود انتقال حرارت، استفاده از نوارهای پیچیده و مجاری پیچیده‌شده مورد توجه گسترده قرار گرفته است. نوارهای پیچیده درون مجرا قرار می‌گیرند و با ایجاد جریان چرخشی، اختلاط سیال را افزایش می‌دهند؛ در مقابل، مجاری پیچیده‌شده بدون نیاز به اجزای داخلی، صرفاً با تغییر هندسه مسیر جریان، جریان ثانویه ایجاد می‌کنند. ازاین‌رو، مجاری پیچیده‌شده از نظر ساختار ساده‌تر بوده و معمولاً افت فشار کمتری نسبت به سامانه‌های مجهز به نوارهای پیچیده دارند. مطالعات عددی و تجربی نشان داده‌اند که پیچش مجرا می‌تواند با ایجاد مؤلفه‌های سرعت عرضی و افزایش اختلاط، انتقال حرارت را به‌طور محسوسی بهبود دهد [۱،۲] .همچنین، استفاده از مجاری پیچیده‌شده در مبدل‌های حرارتی می‌تواند با ایجاد جریان مارپیچی، لایه مرزی حرارتی را مختل کرده و عملکرد حرارتی سامانه را ارتقا دهد [۳،۴]. عملکرد حرارتی مجاری پیچیده‌شده به‌شدت به شکل مقطع، نسبت پیچش و پارامترهای هندسی وابسته است. بررسی مقاطع مختلف نشان داده است که انتخاب مناسب هندسه مقطع می‌تواند نقش مهمی در ایجاد جریان‌های ثانویه و بهبود عملکرد حرارتی داشته باشد [۴، ۵] .همچنین، در برخی مطالعات مشخص شده است که افزایش شدت جریان‌های ثانویه ناشی از اثر هم‌زمان نیروهای گریز از مرکز و پیچشی، عامل اصلی افزایش انتقال حرارت در مجاری پیچیده است [۶] . با این‌حال، افزایش شدت گردابه همواره به بهبود عملکرد حرارتی منجر نمی‌شود؛ زیرا افزایش مقاومت هیدرودینامیکی و توان پمپاژ می‌تواند مزیت حاصل از افزایش انتقال حرارت را کاهش دهد. برای دستیابی به تقویت بیشتر انتقال حرارت، ترکیب مجاری پیچیده‌شده با اجزای داخلی مانند نوارهای پیچیده نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده‌اند که برهم‌کنش جریان‌های گردابی حاصل از نوار و مجرا می‌تواند اختلاط سیال و انتقال حرارت را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهد [۷، ۸]. بااین‌حال، این روش معمولاً با افزایش چشمگیر ضریب اصطکاک و افت فشار همراه است [۹] .از سوی دیگر، اصلاح هندسه مجرا از طریق تغییر سطح مقطع، ایجاد انقباض یا استفاده از موانع داخلی می‌تواند شدت جریان ثانویه را افزایش دهد و بدون افزودن اجزای جداگانه، عملکرد حرارتی را بهبود بخشد [۱۰،۱۱].

مشائی و حسینعلی پور ایده بهبود انتقال حرارت جریان آرام را با مجرای پیچیده شده موجی شکل با سطح مقطع بیضوی مطرح نمودند[۱۲]. سیال مورد مطالعه آن ها آنیلین بود و نتیجه شبیه سازی ها نشان داد که انتقال حرارت در عدد رینولدز ۹۰۰ می تواند تا ۲۳۲% افزایش پیدا کند. با توجه به کاربرد گسترده انتقال حرارت سیالات غیرنیوتنی در صنایع گوناگون، مقاله جاری به مطالعه ویژگی های هیدروترمال و ترمودینامیک سیال غیرنیوتنی کربوکسی متیل سلولوز در هندسه پیشنهادی نویسندگان [۱۲] می پردازد.

۲. هندسه های مورد مطالعه

به منظور بررسي عملكرد هيدروترمال و ترمودينامیک جريان در هندسه مولد جريان چرخشی رو به جلو، چهار هندسه پايه در نظر گرفته شده تا علاوه بر معرفی هندسه مورد نظر مقايسه هايی نيز با ساختار های رايج صورت پذيرد. اين هندسه ها در شكل ۱ نشان داده شده است. اين ساختار ها به ترتيب لوله بيضوی ساده[۵] (POT)، لوله بيضوی موجي (WOT)، لوله بيضوی پيچيده شده[۶] (TOT) و لوله بيضوی پيچيده شده موجی[۷] (WTOT) می‌باشند. سطح مقطع[۸] همه پيكربندی ها بيضي با قطر هيدروليكي[۹]

[4] Passive
[4] Plain oval tube
[4] Wavy oval tube
[4] Twisted oval tube
[4] Wavy twisted oval tube
[4] Hydraulic diameter

۱/۲۹۷Cm و نسبت منظر ۲ می‌باشد. علاوه بر بخش گرمادیده، دو ناحیه آدیاباتیک به‌عنوان بخش‌های ورودی و خروجی به‌ترتیب در ابتدا و انتهای بخش گرمادیده لحاظ شد. طول ناحیه ورودی برابر با ۱۰۰ برابر قطر هیدرولیکی انتخاب گردید تا جریان از نظر هیدرودینامیکی به حالت توسعه‌یافته برسد. همچنین، ناحیه خروجی با طولی در حدود ۲۰ برابر قطر هیدرولیکی در نظر گرفته شد تا از تشکیل نواحی چرخشی در انتهای بخش گرمادیده جلوگیری شده و همگرایی حل عددی بهبود یابد. طول تا نشده همه هندسه ها در قسمت شار ثابت ۶۹/۱Cm در نظر گرفته شده است. مجاري پيچيده شده با نسبت پيچش (TR) ۳/۳ مورد مطالعه قرار گرفته است. شایان ذکر است که نسبت پیچش به صورت نسبت مقدار پیشروي مجرا در ازاي ۱۸۰ درجه پیچش به قطر هیدرولیکي تعریف می‌شود. علاوه بر این، برای تمامی لوله‌های موج‌دار، دامنه و گام به‌ترتیب برابر با ۴Cm و ۱۶Cm در نظر گرفته شده‌اند.

۳. فرضیات و معادلات حاکم

در تمام شبیه سازي ها فرض شده است که سیال یک محیط پیوسته می‌باشد . همچنین شرط جریان دایمي و تراکم ناپذیر براي تمام موارد صادق می‌باشد و از اثر نیرو هاي خارجي مانند گرانش صرف نظر شده است. تحت این شرایط معادلات بقاي حاکم بر جریان به ترتیب زیر می‌باشند [۱۳]:


بقاي جرم:

$$\frac{\partial}{\partial x_i}(u_i) = 0; \quad i = 1,2,3 \qquad (۱)$$



الف)

[5] Aspect ratio [0]
[5] Entrance section [1]
[5] Exit section [2]
[5] Unfolded length [3]
[5] Twiste ratio [4]



شکل ۱ : انواع ساختار هاي مورد مطالعه؛ الف) شماتیک محدوده محاسباتی، ب) لوله بیضوی ساده (POT) ، ج) لوله بیضوی موجی (WOT) ، د) لوله بیضوی پیچیده شده(TOT) ، ه) لوله بیضوی پیچیده شده موجی(WTOT)

بقاي مومنتوم:

$$\frac{\partial}{\partial x_j}(\rho u_i u_j) = \frac{\partial}{\partial x_j}\left(\mu_{app}\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_j}+\frac{\partial u_j}{\partial x_i}\right)\right) - \frac{\partial p}{\partial x_i} \quad (۲)$$

بقاي انرژي:

$$\rho c_p u_j \frac{\partial T}{\partial x_j} = \frac{\partial}{\partial x_j}[\lambda \frac{\partial T}{\partial x_j}] \quad (۳)$$

که در آن اندیس های i و j اشاره به جهت های سه گانه مختصات (x، y و z) دارد و از ۱ تا ۳ متغیر می باشد. همچنین، متغیر هاي u، p، T ، ρ، μ_{app} ، c_p و λ به ترتیب سرعت، فشار، دما، چگالي، لزجت ظاهری، گرماي ويژه و ضريب هدايت سيال می‌باشند. سیال غیرنیوتنی مورد استفاده محلول ۰/۲% کربوکسی متیل سلولز می باشد و از مدل توانی برای مدلسازی لزجت آن استفاده شد که با رابطه ٤ داده می شود:

$$\mu_{app} = k\dot{\gamma}^{n-1} \quad (٤)$$


که در آن $\dot{\gamma}$ نرخ کرنش می باشد و ضرایب k و n به ترتیب ۰/۰٦۹۷ و ۰/۷٤٦۸ می باشد [١٤].

۴. روش حل عددي ، شرايط مرزي و شبكه بندي

ماهيت حل عددي با گسسته سازي معادلات ديفرانسيل و تبديل آن ها به معادلات جبري همراه است. گسسته سازي فرآيندي است كه در آن معادلات ديفرانسيل به جاي دامنه پيوسته روي تعدادي نقطه يا حجم جدا از هم تعريف می‌شود [١٥]. در مطالعه حاضر از نرم افزار تجاري فلوئنت[5] براي شبيه سازي ميدان هاي جريان و انتقال حرارت استفاده می‌شود كه گسسته سازي در آن بر اساس حجم محدود استوار می‌باشد [١٦]. حلگر مبتني بر فشار[5] براي حل متغير هاي مساله مورد استفاده قرار می گيرد. به منظور كوپل كردن ميدان سرعت و فشار از الگوريتم سيمپل[5] استفاده می‌شود. در اين روش از شبكه جابجا شده[6] استفاده شده و معادله اصلاح فشار[7] استخراج می‌شود. براي گسسته سازي تمام[8] متغير ها طرح روش بالادست مرتبه دوم[9] مورد استفاده قرار می گيرد. زيرتخفيف[10] هاي در نظر گرفته براي معادلات پيوستگي، مومنتوم و انرژي گرمايي به ترتيب ۰/۳، ۰/٦، ۸ و ۱ می‌باشند. همچنين معيار همگرايي براي معادلات پيوستگي خطاي 10^{-4} تنظيم می‌شود. بقيه معادلات نيز زماني همگرا می‌شدند كه باقيمانده ها به كمتر از 10^{-7} رسيده باشند. جزئيات بيشتر حل عددي در مراجع [١٦] و [١٧] شرح داده شده است. براي حل كردن معادلات بقا به شرايط مرزي مناسب نياز است. براي همه ورودي ها شرط سرعت و دماي يكنواخت در نظر گرفته می‌شود. سرعت ورودی بر مبنای عدد رینولدز و خواص سیال محاسبه می شود. شرط عدم لغزش[1] روي تمام سطوح جامد برقرار است و براي شرايط مرزي خروجي از فشار نسبي صفر استفاده می شود. شرط مرزی حرارتی بر روی دیواره کانال های منفرد به صورت شارثابت درنظر گرفته شد.

نرم افزار گمبیت[2] به منظور توليد شبكه مورد استفاده قرار می‌گيرد. ساختار مش[3] ها شش وجهي در نظر گرفته شد و كنار ديواره از مش هاي ريز تر استفاده شده است. ساختار مش بندی سطح مقطع و دیواره در شکل ۲ نشان داده شده است. آنچه باعث محدودیت در حل عددي می‌شود، تعداد گره هاي تشكيل شده و حجم محاسبات می‌باشد. اگر تعداد گره ها ازیک حد پایین تر باشد، دقت نتایج پایین می‌آید. از طرف دیگر شبیه سازي با تعداد مش بالا به رایانه با سیستم پردازش قویتر نیاز دارد و زمان شبیه سازی ها نیز طولانی تر می شود. به همین دلیل براي هندسه پيچيده شده موجی مطالعه استقلال از مش[4] صورت پذيرفت و مشاهده شد تعداد ۹۵۰۰۰ سلول محاسباتی برای نتایج مستقل از مش[5] كفايت لازم را دارد.

[5] Fluent
[5] Pressure-based
[5] SIMPLE
[5] Staggered(displaced)
[5] Pressure correction
[6] Second order upwind
[6] Under relaxations
[6] Residuals
[6] No-slip
[6] Gambit
[6] Mesh independency analysis



الف) **ب)**


شکل ۲: ساختارهای مش هندسه پیچیده شده موجی ؛ الف) سطع مقطع، ب) دیواره

به‌منظور اطمینان از دقت نتایج عددی در رژیم جریانی آرام، اعتبارسنجی حل جریان آرام چرخشی رو به جلو درون یک مجرای پیچیده شده با نسبت پیچش ٦/٦ درنظر گرفته شد. بدین منظور، دو مقایسه انجام شد تا میزان تطابق بین نتایج بدست‌آمده از حل عددی و مقادیر گزارش‌شده توسط یانگ و همکاران [۱۸] ارزیابی شود. این مقایسه ها در شکل ۳ در قالب نمودار های افت فشار و ضریب انتقال حرارت داده شده است. ملاحظه می شود که نتایج عددی حل حاضر تطابق خوبی با داده های تجربی دارد. به منظور تفسیر نتایج ضروری پارامترهای مورد استفاده معرفی شوند. اولین عدد بی بعد که در نتایج عددی مطرح می شود عدد رینولدز است که مفهوم نیروهای اینرسی به لزجت را تداعی می کند و از رابطه (۵) حاصل می شود:


$$Re = \frac{\rho u_{inlet} D_h}{\mu} \quad (۵)$$

زیرنویس "inlet" اشاره به مقدار متغیر سرعت در ورودی مجرا دارد. میدان سرعت ثانویه در سطح مقطع ها از رابطه زیر حساب می شود:

$$u_{transverse} = \sqrt{u_x^2 + u_y^2} \quad (۶)$$



الف)



ب)

شکل ۳: اعتبار سنجی حل عددی جریان آرام با استفاده از الف) نمودارهای افت فشار و ب) ضریب انتقال حرارت

به منظور بی بعد سازی میزان انتقال حرارت مجاری از عدد بی بعد ناسلت استفاده می شود که با رابطه (۷) محاسبه می شود:

$$Nu = \frac{h_{in}D_h}{\lambda} \quad (۷)$$

متغیر h_{in} در رابطه (۷) ضریب انتقال حرارت جابجایي داخل مجرا مي باشد که براي لوله منفرد با شار حرارتي مشخص از رابطه زير بدست مي آيد:

$$h_{in} = \frac{q''}{(T_{w,ave}-T_b)} \quad (۸)$$

که در آن q'' شار حرارتی اعمال‌شده به دیواره لوله را نشان می‌دهد. متغیر $T_{w,ave}$ دماي متوسط ديوار مجرا و T_b دماي متوسط سيال داخل آن مي باشد که از رابطه (۹) بدست مي آيد:

$$T_b = \frac{T_{inlet}+T_{outlet}}{2} \quad (۹)$$

که زیر نویس $outlet$ اشاره به متغیر در انتهای مجرا دارد.

افت فشار جریان در هندسه‌های مختلف معمولاً با استفاده از ضریب اصطکاک توصیف می‌شود و از رابطه زیر حاصل می شود:

$$\mathrm{f} = \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{L}}\frac{2\Delta\mathrm{p}}{\rho \mathrm{u_{inlet}}^2} \quad (۱۰)$$

که در آن $\Delta\mathrm{p}$ اختلاف فشار ورودی و خروجی مجراهای مورد مطالعه می باشد. در بسیاری از شبیه سازی ها این نتیجه بدست می آید که مجاری انتقال حرارت اصلاح شده هم موجب افزایش انتقال حرارت می‌شوند، و هم باعث افزایش افت فشار نیز هستند. در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که آیا این پیکربندی‌ها از دیدگاه مصرف انرژی کارا هستند یا خیر. برای پاسخ به این پرسش، وب [۱۹] شاخص عملکرد هیدروترمال [۶] را به‌عنوان معیاری پیشنهاد کرده است که افزایش نرخ انتقال حرارت را تحت شرایط توان پمپاژ ثابت مقایسه می‌کند که به صورت زیر تعریف می شود:

$$\eta = \frac{\frac{\mathrm{Nu}_m}{\mathrm{Nu_p}}}{(\frac{\mathrm{f_m}}{\mathrm{f_p}})^{\frac{1}{3}}} \quad (۱۱)$$

زیر نویس های m و p به ترتیب اشاره به هندسه های اصلاح شده و ساده دارد. به‌طور کلی، عملکرد گذرگاه‌های انتقال حرارت، به‌عنوان نمونه‌ای از سامانه‌های ترموفلوئیدیکی [۷]، اغلب تحت تأثیر فرآیندهای برگشت‌ناپذیر قرار می‌گیرند و با تشدید این برگشت‌ناپذیری‌ها، کارایی آن‌ها کاهش می‌یابد [۲۰]. شدت برگشت‌ناپذیری عمدتاً با تولید آنتروپی مرتبط است که به دو دسته اصطکاکی و حرارتی تقسیم می‌شود. نرخ تولید آنتروپی بر واحد حجم با روابطه زیر قابل محاسبه است [۲۱].

تولید آنتروپی اصطکاکی:

$$\mathrm{s'''_{fr}} = \frac{\mu}{\mathrm{T}}\left\{2\left[\left(\frac{\partial \mathrm{u_x}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{u_y}}{\partial \mathrm{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{u_z}}{\partial \mathrm{z}}\right)^2\right]+\left(\frac{\partial \mathrm{u_x}}{\partial \mathrm{y}}+\frac{\partial \mathrm{u_y}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{u_x}}{\partial \mathrm{z}}+\frac{\partial \mathrm{u_z}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{u_y}}{\partial \mathrm{z}}+\frac{\partial \mathrm{u_z}}{\partial \mathrm{y}}\right)^2\right\} \quad (۱۲)$$

تولید آنتروپی حرارتی:

$$\mathrm{s'''_{th}} = \frac{\lambda}{\mathrm{T}^2}[\left(\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial \mathrm{x}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial \mathrm{y}}\right)^2+\left(\frac{\partial \mathrm{T}}{\partial \mathrm{z}}\right)^2] \quad (۱۳)$$

که در آن زیرنویس‌های fr و th به‌ترتیب به اصطکاکی و حرارتی اشاره دارند. نرخ‌های متوسط تولید آنتروپی در داخل گذرگاه‌های انتقال حرارت به‌صورت زیر محاسبه می‌شوند:

$$\bar{\mathrm{s}}_{\mathrm{fr}} = \frac{\int \mathrm{s'''_{fr}}\,\mathrm{dV}}{\int \mathrm{dV}} \quad (۱۴)$$

[6] Webb
[6] Hydrouthermal Performance
[6]
[6] Thermofluidic
[7]
[8]


$$\bar{s}_{th} = \frac{\int s'''_{th}\, dV}{\int dV} \quad (۱۵)$$

۵. نتایج


در این بخش نتایج حاصل از شبیه سازی های عددی از دیدگاه مکانیک سیالات، انتقال حرارت ، ترمودینامیک و انرژی به صورت کمی و کیفی مورد بحث واقع می شوند. در این راستا الگوی جریان ثانویه، لزجت ظاهری، توزیع دما، عدد ناسلت، ضریب اصطکاک و تولید آنتروپی در هندسه پیشنهادی ارائه می شود و مقایسه هایی با ساختار های رایج صورت می پذیرد.

۵٫۱. الگوی جریان

با توجه به تاثیر انکار ناپذیر الگوی جریان بر ویژیگی های حرارتی مجاری انتقال حرارت، خطوط جریان و کانتورهای سرعت ثانویه در سطح مقطع میانی مجاری مورد مطالعه در شکل ۴ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که سرعت عرضی در هندسه ساده بسیار ناچیز می باشد و عملا هیچ الگوی جریان ثانویه شکل نمی گیرد. در هندسه موجی شکل دو ناحیه چرخشی بزرگ به صورت متقارن تشکیل می شود و سرعت عرضی در مرکز مجرا در راستای قطر بزرگ بیضی افزایش پیدا می کند. در هندسه پیچیده شده یک ناحیه چرخشی در مرکز مشاهده می شود که دارای تقارن مرکزی می باشد. در بالا و پایین این ناحیه چرخشی سرعت های ثانویه قابل توجه ای شکل می گیرد. با موجی شدن مجرای پیچیده شده الگوی متقارن جریان از بین می رود و ناحیه چرخشی به یک سمت متقارن می شود. همچنین جریان های ثانویه شدت پیدا می کند که ناشی از گرادیان سرعت و نیروهای مرکزگرا می باشد. توزیع لزجت سیال غیرنیوتنی در هندسه های مختلف در شکل ۵ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که در همه موارد لزجت در مرکز مجاری افزایش پیدا می کند که ناشی از غلیظ شدن سیال بر اثر کمتر شدن گرادیان سرعت می باشد. بیشترین لزجت سیال مربوط به هندسه ساده می باشد که کمترین نرخ برش را تجربه می کند. در هندسه موجی ناحیه لزجت بالا به سمت پایین و یا سمت مقعر انحنا حرکت می کند و نواحی کم لزجت در مجاورت دیواره تقویت می شود. جریان چرخشی در مجرای پیچیده شده باعث می شود نواحی لزجت کم بر روی دیواره ها به صورت متقارن مرکزی ملاحظه شود. سیال غیرنیوتنی در هندسه پیشنهادی پیچیده شده موجی شکل دارای کمترین لزجت ظاهری می باشد. این پدیده ناشی از گرادیان های سرعت شدید می باشد که سیال غیر نیوتنی را به شدت رقیق می کند.




الف) ب)




د) ج)

شکل ٤ : خطوط جریان و کانتورهای های سرعت ثانویه برای هندسه های مختلف؛ الف) لوله بیضوی ساده ، ب) لوله بیضوی موجی ، ج) لوله بیضوی پیچیده شده ، د) لوله بیضوی پیچیده شده موجی



ب) الف)




ج) د)


شکل ۵: کانتورهای لزجت ظاهری برای هندسه های مختلف در سطح مقطع میانی؛ الف) لوله بیضوی ساده ، ب) لوله بیضوی موجی ، ج) لوله بیضوی پیچیده شده ، د) لوله بیضوی پیچیده شده موجی

۲/۵. میدان دما و انتقال حرارت

کانتورهای توزیع دمای سطح مقطع میانی برای هندسه های مختلف در شکل ۶ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که برای هندسه ساده دمای دیواره به شدت افزایش پیدا می کند. این افزایش دما در راستای قطر بزرگتر محسوس تر می باشد. دلیل این پدیده به غالب بودن مکانیسم انتقال حرارت لایه ای مربوط می شود. در مورد هندسه موجی شکل انرژی گرمایی در اثر جریان های ثانویه از دیواره به نواحی مرکزی جریان منتقل می شود و لذا می توان انتظار داشت توزیع دما یکنواخت تر شود. مجاری پیچیده شده توزیع دمای یکنواخت تری نسبت به هندسه موجی شکل ارائه می دهد. همچنین نواحی دما بالا به شدت کاهش پیدا می کند. با موجی شدن هندسه پیچیده شده نواحی دما بالا بر روی دیواره کاملا ناپدید می شود و نفوذ انرژی گرمایی به نواحی مرکزی تسریع می شود.




ب) الف)




ج) د)

شکل ۵: کانتورهای دمای سطح مقطع برای هندسه های مورد مطالعه؛ الف) لوله بیضوی ساده ، ب) لوله بیضوی موجی ، ج) لوله بیضوی پیچیده شده ، د) لوله بیضوی پیچیده شده موجی


دمای دیواره برای هندسه‌های مورد مطالعه در شکل ۷ نشان داده شده است. در هندسه ساده، افزایش دمای دیواره در راستای قطر بزرگ مجرا به‌وضوح مشاهده می‌شود. در هندسه موجی، سیال لزج نیوتنی توانایی کافی برای تماس شدید با دیواره محدب را ندارد؛ ازاین‌رو، دمای دیواره در این ناحیه بالاتر است دیواره برای هندسه های مورد مطالعه در شکل ۶ نشان داده شده است. برای هندسه ساده افزایش دمای دیواره در راستای قطر بزرگ مجرا مشهود می باشد. در مورد هندسه موجی، سیال لزج نیوتنی این قدرت را ندارد تا دیواره محدب را با شدت لمس کند و لذا دمای این قسمت دیواره بالا می باشد. توزیع دما بر روی دیواره هندسه پیچیده شده به دو ناحیه دمای متوسط و دمای پایین تقسیم می شود. با موجی کردن هندسه پیچیده شده مساحت ناحیه دما پایین به شدت گسترش پیدا می کند که بیانگر انتقال حرارت خوب می باشد. مقادیر عدد ناسلت و نسبت عدد ناسلت برای هندسه های مختلف در شکل ۸ نشان داده شده است. عدد ناسلت برای هندسه های ساده ، موجی، پیچیده شده و پیچیده شده موجی به ترتیب ۱۳/۶۵، ۲۱/۹۲، ۱۷/۷۵ و ۳۳/۵۲ می باشد. بنابراین می توان اینطور نتیجه گیری نمود که با جایگزینی لوله ساده با لوله های موجی، پیچیده شده و پیچیده شده موجی نرخ انتقال حرارت به ترتیب به میزان حداکثر ۲۹٪، ۶۰٪ و ۱۴۵/۴٪ افزایش می یابد.



شکل ۷: کانتورهای دمای دیواره برای هندسه های مختلف؛ الف) لوله بیضوی ساده ، ب) لوله بیضوی موجی ، ج) لوله بیضوی پیچیده شده ، د) لوله بیضوی پیچیده شده موجی



الف)




ب)

شکل ۸: عدد ناسلت و نسبت عدد ناسلت برای هندسه های مورد مطالعه


۳٫۵. ضریب اصطکاک و عملکرد هیدروترمال

مقادیر ضریب اصطکاک به همراه نسبت ضریب اصطکاک برای ساختارهای مختلف مورد مطالعه در شکل ۹ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که با تغییر هندسه تغییرات افت فشار زیاد محسوس نمی باشد. این نکته در مقایسه با مطالعه پیشین نویسندگان [۱۲] قابل توجه می باشد. دلیل این امر را می توان اینگونه بیان نمود که اگرچه افزایش سرعت های ثانویه در هندسه های اصلاح شده باعث افزایش تنش برشی روی دیواره می شود، ولی تشدید گرادیان سرعت منجر به کاهش لزجت ظاهری سیال می شود. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که هندسه پیشنهادی برای سیال غیرنیوتنی عملکرد بهتری از خود نشان می دهد. ضرایب اصطکاک سیال غیرنیوتنی در مجاری ساده، موجی ، پیچیده شده و پیچیده شده موجی به ترتیب ۰/۳۳، ۰/۳۹، ۰/۴۴و ۰/۴۸ محاسبه شد. این مقادیر به ترتیب مبین ۲۰/۲%، ۳۱/۸% و ۴۷/۱% افزایش ضریب اصطکاک مجاری پیچیده شده،

موجی و پیچیده شده موجی نسبت به مجرای ساده می باشد. تا این لحظه مشخص شد که مجاری اصلاح شده علاوه بر بهبود انتقال حرارت باعث افزایش افت فشار نیز می شود. این سوال پیش می آید که نقش کدام برجسته تر است؟ برای پاسخ به این پرسش راندمان هیدروترمال مجاری اصلاح شده در شکل ۱۰ نشان داده شده است. همانطور که ملاحظه می شود تمام مقادیر از یک بیشتر می باشد. این امر بدین معنا است که مجاری اصلاح شده در رژیم جریانی آرام برای سیال غیرنیوتنی عملکرد مناسبی از منظر انرژی ارائه میدهند. در میان مجراهای مورد مطالعه، مجرای پیچیده شده موجی با مقدار ۲/۱۵ بهترین مقدار بازدهی هیدروترمال را به خود اختصاص داده است.




الف)



ب)


شکل ۹: ضریب اصطکاک و نسبت ضریب اصطکاک برای هندسه های مورد مطالعه



شکل ۱۰: عملکرد هیدروترمال هندسه های اصلاح شده

۳/۵. تولید آنتروپی

به منظور ارزیابی بازگشت ناپذیری مجاری انتقال حرارت مورد مطالعه، نمودارهای تولید آنتروپی اصطکاکی و دمایی در شکل ۱۱ نشان داده شده است. ملاحظه می شود که هندسه های اصلاح شده آنتروپی اصطکاکی بیشتری نسبت به مجرای ساده تولید می کنند که دلیل آن مستقیما به افزایش گرادیان های سرعت مربوط می شود. در مقابل هندسه های اصلاح شده آنتروپی گرمایی کمتری نسبت به لوله ساده تولید می کند که ناشی از میدان دمای یکنواخت تر می باشد. در میان تمام هندسه های مورد مطالعه، مجرای پیچیده شده موجی بالاترین آنتروپی اصطکاکی و کمترین آنتروپی گرمایی را تولید می کند. با در نظر گرفتن این نکته که مقیاس آنتروپی حرارتی بیش از ۱۰۰ برابر آنتروپی اصطکاکی می باشد، می توان نتیجه گیری کرد که هندسه پیچیده شده موجی شکل بهترین عملکرد را از دیدگاه ترمودینامیکی ارائه می دهد.



شکل ۱۱: تولید آنتروپی در هندسه های مورد مطالعه

۶. جمع بندی

انتقال حرارت جریان آرام سیال غیرنیوتنی در یک مجرای پیچیده شده موجی به صورت عددی مورد بررسی واقع شد. به صورت موازی شبیه سازی هایی با شرایط یکسان برای مجاری ساده ، پیچیده شده و موجی صورت پذیرفت. ارزیابی های هیدروترمال و ترمودینامیک صورت پذیرفت. نتایج مهم به ترتیب زیر خلاصه می شود:

- با موجی شدن مجرای پیچیده شده، جریان چرخشی از حالت متقارن به نامتقارن تبدیل می شود و سرعت ثانویه افزایش پیدا می کند که ناشی از تاثیر گذاری نیروهای گریز از مرکز بر جریان چرخشی می باشد.
- لزجت سیال غیرنیوتنی در مجاورت دیواره های مجرای پیچیده شده موجی بیشترین کاهش را نشان می دهد. این امر را می توان به افزایش گرادیان های سرعت مرتبط دانست.
- عدد ناسلت برای هندسه های ساده ، موجی، پیچیده شده و پیچیده شده موجی به ترتیب ۱۳/۶۵، ۲۱/۹۲، ۱۷/۷۵ و ۳۳/۵۲ می باشد. بنابراین می توان اینطور نتیجه گیری نمود که با جایگزینی لوله ساده با لوله های موجی، پیچیده شده و پیچیده شده موجی نرخ انتقال حرارت به ترتیب به میزان حداکثر ۲۹/۹٪، ۶۰/۴٪ و ۱۴۵/۴٪ افزایش می یابد.
- ضرایب اصطکاک سیال غیرنیوتنی در مجاری ساده، موجی ، پیچیده شده و پیچیده شده موجی به ترتیب ۰/۳۳، ۰/۳۹، ۰/۴۴و ۰/۴۸ محاسبه شد. این مقادیر به ترتیب مبین ۲۰/۲%، ۳۱/۸% و ۴۷/۱% افزایش ضریب اصطکاک مجاری پیچیده شده، موجی و پیچیده شده موجی نسبت به مجرای ساده می باشد.
- در میان مجراهای مورد مطالعه، مجرای پیچیده شده موجی با مقدار ۲/۱۵ بهترین مقدار بازدهی هیدروترمال را به خود اختصاص داده است.
- مجرای پیچیده شده موجی بالاترین آنتروپی اصطکاکی و کمترین آنتروپی گرمایی را تولید می کند. با در نظر گرفتن این نکته که مقیاس آنتروپی حرارتی بیش از ۱۰۰ برابر آنتروپی اصطکاکی می باشد، می توان نتیجه گیری کرد که هندسه پیچیده شده موجی شکل بهترین عملکرد را از دیدگاه ترمودینامیکی ارائه می دهد.

منابع

[1] F. Bishara, M. A. Jog and R. M. Manglik, “Computational simulation of swirl enhanced flow and heat transfer in a twisted oval tube,” J. Heat Transf., vol. 131, no. 8, pp. 80902, 2009. Aug. 2015.
[2] A.-N. Guo and L.-B. Wang, “Parameterization of secondary flow intensity for laminar forced convection in twisted elliptical tube and derivation of loss coefficient and Nusselt number correlations by numerical analysis,” Int. J. Therm. Sci., vol. 155, pp. 106425, Sep. 2020.
[3] P. Soleimani, M. Khoshvaght-Aliabadi, H. Rashidi and H. Bahmanpour, “Performance enhancement of water bath heater at natural gas city gate station using twisted tubes,” Chin. J. Chem. Eng., vol. 28, no. 1, pp. 165–179, Jan. 2020.
[4] H. Gu et al., “Influence of alternating V-rows tube layout on thermal-hydraulic characteristics of twisted elliptical tube heat exchangers,” Int. J. Heat Mass Transf., vol. 159, pp. 120070, Oct. 2020.
[5] M. Khoshvaght-Aliabadi, S. Deldar, S. Rehman and A. Alimoradi, “Comparative study of heat transfer and pressure drop for curved-twisted tubes utilized in chemical engineering,” Chin. J. Chem. Eng., vol. 40, pp. 53–64, Dec. 2021.
[6] M. Farnam, M. Khoshvaght-Aliabadi and M. J. Asadollahzadeh, “Heat transfer intensification of agitated U-tube heat exchanger using twisted-tube and twisted-tape as passive techniques,” Chem. Eng. Process: Process Intensif., vol. 133, pp. 137–147, Nov. 2018.
[7] C. Yu, H. Zhang, Y. Wang, M. Zeng and B. Gao, “Numerical study on turbulent heat transfer performance of twisted oval tube with different cross sectioned wire coil,” Case Stud. Therm. Eng., vol. 22, pp. 100759, Dec. 2020.
[8] R. Mashayekhi, A. H. Eisapour, M. Eisapour, P. Talebizadehsardari and A. Rahbari, “Hydrothermal performance of twisted elliptical tube equipped with twisted tape insert,” Int. J. Therm. Sci., vol. 172, pp. 107233, Feb. 2022.

[9] X. Li et al., “Analysis of heat transfer characteristics and entransy evaluation of high viscosity fluid in a novel twisted tube,” Appl. Therm. Eng., vol. 210, pp. 118388, Jun. 2022.
[10] M. Khoshvaght-Aliabadi, S. Deldar, S. F. Khaligh and M. M. Rashidi, “A numerical study for describing heat transfer, pressure loss, and overall performance of twisted-tube with variable cross-sectional area,” J. Therm. Anal. Calorim., vol. 147, no. 24, pp. 15043– 15058, 2022.
[11] S. Eiamsa-Ard, N. Maruyama, M. Hirota, S. Skullong and P. Promthaisong, “Heat transfer mechanism in ribbed twisted-oval tubes,” Int. J. Therm. Sci., vol. 193, pp. 108532, Nov. 2023.
[12] P. R. Mashaei, and S. Mostafa Hosseinalipour. 2025. “Numerical Analysis on Laminar Heat Transfer Intensification Using Wavy-Twisted Oval Tubes.” Heat Transfer Engineering, September, 1–25.
[13] A. El. Maakoul, A. Laknizi, S. Saadeddine, M. El. Metoui, A. Zaite, M. Meziane, and A.B. Abdellah, " Numerical comparison of shell-side performance for shell and tube heat exchangers with trefoil-hole, helical and segmental baffles," Applied Thermal Engineering, vol. 109, pp. 175-185, 2016.
[14] M. Aghajani, H. Muller-Stainhagen, and J. Alahmadi, "Heat transfer of liquid/solid fluidized beds for Newtonian and non-Newtonian fluids.," (2004): 119-130.
[15] M. Saeedan, S. M. Hosseinalipour, “Modifying the flow pattern and heat transfer in shell ans tube heat exchangers with non-planar baffles”, MS thesis, 2011.
[16] Fluent, Fluent 6.3 user’s guide, Lebanon, 2006.
[17] H. K. Versteeg and W. Malalasekera, An introduction to computational fluid dynamics- the finite volume method, 2nd Ed, England: Pearson, 2007.
[18] Sh. Yang, L. Zhang, H. Xu, “Experimental study on convective heat transfer and flow resistance characteristics of water flow in twisted elliptical tubes”, Applied Thermal Engineering, pp. 2981-2991, Vol. 143, 2011.
[19] R. L. Webb, “Performance evaluation criteria for use of enhanced heat transfer surfaces in heat exchanger design,” International Journal of Heat and Mass Transfer., vol. 24, no. 4, pp. 715–726, 1981.
[20] M. Bahiraei, N. Mazaheri and M. R. Daneshyar, “CFD analysis of second law characteristics for flow of a hybrid biological nanofluid under rotary motion of a twisted tape: exergy destruction and entropy generation analyses,” Powder Technology, vol. 372, pp. 351– 361, Jul. 2020.
[21] A. Bejan, Entropy Generation through Heat and Fluid Flow, 1st ed. New York, NY: Wiley, 1982.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

Harmonic Suppression in Voltage-Controlled DG Interface Converters Based on a Dual-Stage Virtual Impedance Strategy

Masoumeh Seyedi[1], Fereshteh Poorahangryan[2],*

[1] Department of Electrical Engineering, Ayandegan University, Tonekabon, Iran
m.seyedi54@aihe.ac.ir
[2]Department of Electrical Engineering, Ayandegan University, Tonekabon, Iran
f.ahangaryan@gmail.com


Abstract

With the increasing penetration of distributed generation (DG) resources in distribution networks, power quality issues, particularly harmonic distortion caused by nonlinear loads, have become one of the major challenges. Conventional harmonic suppression methods, including active and passive filters, exhibit performance limitations under high distortion conditions and, in particular, do not provide satisfactory performance in voltage-controlled DG systems. In this paper, a novel dual-stage virtual impedance strategy is proposed for harmonic suppression in DG-grid interface converters. In the proposed method, the harmonic components of the line current and load current are extracted using second-order generalized integrator (SOGI) filters and injected into the voltage reference through two independent virtual impedance paths. This structure enables independent regulation between the reduction of DG harmonic current and the improvement of voltage quality at the point of common coupling (PCC). Simulation results in MATLAB and hardware-in-the-loop (HIL) experiments demonstrate that the proposed method is capable of reducing the total harmonic distortion (THD) of the DG current to less than 5% under severe distortion conditions, while simultaneously improving the PCC voltage quality. The method also exhibits stable performance under unbalanced load conditions.

Keywords: Distributed generation, harmonic suppression, virtual impedance, power quality, microgrid

Graphical Abstract

A dual-stage virtual impedance control strategy is proposed for harmonic suppression in voltage-controlled DG interface converters. Harmonic components of the line current and load current are independently extracted using SOGI filters and processed through two separate virtual impedance paths. The first path (virtual resistance) reduces the DG harmonic current contribution, while the second path (resistive-inductive virtual impedance) compensates the PCC voltage distortion. This structure enables independent regulation of DG current quality and PCC voltage quality. Simulation and HIL results confirm that the proposed method reduces the DG current THD to below 5% under severe harmonic conditions while improving PCC voltage quality, and maintains stable performance under unbalanced loads.


DG Unit
VSI Inverter
LC Filter
PCC
Grid
Nonlinear Load
DG Current THD reduced to 4.1%
Line Current
SOGI
Virtual Resistance
Increases harmonic impedance
Load Current
SOGI
Virtual Impedance
Compensates PCC voltage
PCC Voltage Quality Improved
Harmonic Suppression Comparison
THD (%)
34%
6.9%
4.1%
Without control
Conventional
Proposed

1|Introduction

The growing global energy demand and intensifying environmental concerns, particularly regarding greenhouse gas emissions, have led to fundamental changes in the structure of power systems [1-3]. In this context, the widespread utilization of renewable energy sources, such as photovoltaic and wind systems, in the form of distributed generation (DG) has emerged as one of the key solutions for sustainable development. These resources are predominantly connected to the distribution level of the grid and play a significant role in enhancing reliability, reducing transmission losses, and increasing network flexibility. However, the high penetration of DG systems, especially those interfaced with the grid through power electronic converters, has introduced new challenges in the domain of power quality. One of the most critical of these challenges is harmonic distortion caused by nonlinear loads, such as rectifiers, variable-speed drives, and power-electronics-based equipment. These harmonics can result in increased losses, equipment overheating, malfunction of protection systems, and reduced lifespan of electrical assets. Consequently, the control and mitigation of harmonics have become a key issue in the operation of modern power networks [2-5].

Conventional methods for harmonic suppression primarily include passive power filters (PPFs) and active power filters (APFs). Passive filters have been widely adopted due to their simple structure, low cost, and ease of implementation. Nevertheless, their performance is highly dependent on design parameters and is typically effective only near the tuned frequency. Moreover, variations in load and grid conditions may degrade their effectiveness or even induce resonance phenomena. In contrast, active power filters offer high adaptability and enable simultaneous compensation of multiple harmonic components. These filters improve power quality by measuring harmonic currents or voltages and injecting appropriate compensating signals. However, their performance relies on measurement accuracy, processing speed, and proper controller design. Additionally, their structural complexity and higher cost compared to passive filters limit their widespread application. On the other hand, the use of APFs in voltage-controlled DG systems faces inherent limitations, as these units must simultaneously perform harmonic suppression as well as voltage and frequency regulation [4-8].

In recent years, control approaches based on shaping the inverter output impedance have attracted considerable attention as an effective solution for improving power quality. In this method, an appropriate virtual impedance is defined to regulate the dynamic behavior of the inverter against grid disturbances and harmonics. This approach enables the integration of harmonic suppression functionality into the converter's own control structure, thereby reducing the need for additional equipment [9] . Nevertheless, many existing virtual-impedance-based methods primarily focus on reducing harmonic currents, while their impact on the voltage at the point of common coupling (PCC) has not been fully addressed. Specifically, in some approaches, increasing the virtual impedance to suppress DG harmonic current leads to a deterioration of PCC voltage quality. This issue reveals an inherent trade-off between improving current quality and maintaining voltage quality. The inability to simultaneously manage these two indices constitutes one of the main limitations of existing methods [7-10].

In this regard, this paper proposes a novel control strategy based on a dual-stage virtual impedance that, by decoupling the control paths associated with the line current and the load current, enables independent regulation of these two indices. In the proposed method, the harmonic components of the line current and load current are extracted separately and processed through two independent virtual impedance branches. This structure not only enhances system flexibility but also allows for an optimal balance between the reduction of DG current distortion and the improvement of PCC voltage quality. Finally, the performance of the proposed method is evaluated under various operating conditions, including severe nonlinear loads, low distortion levels, and unbalanced loads, through both simulation and hardware-in-the-loop (HIL) experiments, demonstrating its superiority over conventional methods [10-12]. Overall structure of the grid-connected DG system is depicted in Figure 1.

The main contributions of this paper are as follows:

1. Proposal of a dual-stage virtual impedance structure for effective harmonic suppression in voltage-controlled DG systems.

2. Enabling independent regulation between DG current quality and PCC voltage quality.
3. Improvement of system performance under severe nonlinear load and unbalanced load conditions.
4. Validation of the proposed method through simulation and HIL experiments.




Figure. 1. Overall structure of the grid-connected DG system, including the measurement locations of the line current, load current, and PCC voltage.

2|Proposed Method

2.1|Proposed Control Structure

The system under study consists of a distributed generation (DG) unit that is interfaced with the distribution network through a voltage source inverter (VSI) and an LC filter is shown in Figure 2. In this configuration, the key variables, including the converter output current, line current, and point of common coupling (PCC) voltage, are measured in real time and transformed from the three-phase stationary frame into the stationary reference frame to facilitate control design. This transformation enables simpler processing of frequency components and accurate separation of harmonic constituents.

For the extraction of harmonic components, the second-order generalized integrator (SOGI) filter is employed. Owing to its high accuracy and excellent tuning capability, the SOGI filter can effectively isolate specific-order harmonics particularly the dominant ones such as the 5th, 7th, 11th, and 13th from the fundamental component with minimal interference. The outputs of these filters, comprising the harmonic components of the line current and load current, serve as the primary inputs to the proposed control structure.

In the proposed method, the harmonic voltage reference is generated as a combination of two independent control paths. In the first path, which is based on the line current, a virtual resistance is applied to the system. This virtual resistance effectively shapes the behavior of the inverter such that its equivalent impedance is increased at harmonic

frequencies, thereby reducing the tendency of the DG unit to inject harmonic currents into the grid. As a result, the contribution of the DG to the supply of harmonic currents is limited and the quality of the output current is improved. In the second path, which is based on the load current, a virtual impedance consisting of both resistive and inductive components is defined. By taking into account the harmonics originating from the load, this branch enables the regulation and shaping of the harmonic voltage at the PCC. In other words, this path plays a compensatory role and prevents the degradation of PCC voltage quality that may arise from the application of the first branch.
Finally, the outputs of these two paths are linearly combined to form the final harmonic voltage reference. This reference, together with the fundamental voltage component, is applied to the multi-loop voltage control scheme. By functionally decoupling the two branches, the proposed structure enables a tunable trade-off between the reduction of DG current distortion and the preservation or improvement of PCC voltage quality, which constitutes one of the key advantages of the presented method.




Figure. 2. Complete block diagram of the proposed control strategy, including the two virtual impedance branches, SOGI filters, and the multi-loop voltage control scheme.

2.2|System Modeling

To analyze the dynamic performance of the system and evaluate its capability in harmonic suppression, the closed-loop model of the voltage-controlled DG converter is considered. Accordingly, the output voltage response of the system can be expressed as *Eq* (1):

$$v_o = G(s)\, v_{\text{ref}} - Z_o(s)\, i_g \qquad (1)$$

where $v_o$denotes the inverter output voltage at the connection point of the LC filter, and v_{ref}represents the voltage reference generated by the control structure (including both fundamental and harmonic components). The transfer function $G(s)$characterizes the closed-loop response of the system with respect to the voltage reference and indicates the extent to which the system is able to accurately track the reference signal at different frequencies, particularly at harmonic frequencies. In contrast, $Z_o(s)$represents the equivalent closed-loop output impedance of the inverter, which plays a key role in determining the system's sensitivity to grid-side disturbances.

The first term in this equation, $G(s)\ v_{\text{ref}}$, corresponds to the primary control path through which the system attempts to regulate the output voltage according to the prescribed reference. The closer the value of $G(s)$approaches unity at the frequencies of interest (especially the harmonic frequencies), the higher the reference-tracking accuracy becomes and the better the control performance is achieved. For this reason, resonant structures are commonly employed in the controller design to increase the system gain at specific harmonic frequencies.

The second term, $Z_o(s)\ i_g$, reflects the influence of the disturbance caused by the line current on the system output voltage. This term indicates that any harmonic content present in the grid current can be transferred to the output voltage through the system output impedance. Therefore, the magnitude and frequency characteristics of the output impedance play a decisive role in the attenuation or amplification of these disturbances.

From a physical perspective, reducing the magnitude of $Z_o(s)$at harmonic frequencies decreases the impact of the line current on the output voltage, thereby enabling the system to exhibit a more robust behavior against harmonic disturbances. In other words, a small output impedance at the target frequencies ensures that the output voltage is predominantly determined by the voltage reference and that its dependence on grid conditions is minimized.

In the proposed method, by employing multi-loop voltage control together with the appropriate design of virtual impedances, an effort is made to effectively reduce the system output impedance at harmonic frequencies while preserving accurate reference tracking (i.e., increasing $G(s)$). This feature enables the simultaneous suppression of both current and voltage harmonics and improves the overall system performance under various operating conditions.

2.3|Performance Analysis

Performance analysis of the proposed control structure reveals that the system behavior is directly influenced by the parameters of the virtual impedances defined in the two control branches is illustraited in Figure 3. Specifically, in the line-current-based branch, increasing the value of the virtual resistance R_{v1}leads to an increase in the equivalent inverter impedance at harmonic frequencies. This reduces the tendency of the DG unit to inject harmonic currents into the grid and, consequently, significantly improves the harmonic distortion of the output current. However, from the grid perspective, this increase in impedance may result in a greater transfer of harmonic disturbances to the PCC voltage, ultimately increasing the voltage distortion at this point. In other words, although increasing $R_{v1}$is effective for improving DG current quality, it may come at the expense of degrading PCC voltage quality. To overcome this limitation, a second branch based on the load current is incorporated into the proposed structure. This branch comprises a virtual impedance consisting of both resistive and inductive components. Utilizing the harmonic information of the load current, it is designed to compensate for the adverse effects of increasing R_{v1}on the PCC voltage. In effect, this control path enables the regulation and shaping of the harmonic voltage at the PCC and prevents the aggravation of voltage distortion. Nevertheless, the application of this compensatory branch may slightly reduce the effectiveness of DG harmonic current suppression, as part of the control effort is shifted from current reduction toward voltage improvement. Based on the above analysis, it can be concluded that an inherent trade-off exists between the two main power quality indices, namely DG current distortion and PCC voltage distortion. The key advantage of the proposed method lies in the fact that the dual-stage virtual impedance structure provides the flexibility to adjust this trade-off. Depending on the operating conditions and network requirements, the virtual impedance parameters can be tuned such that either the reduction of current distortion or the improvement of PCC voltage quality is prioritized, without compromising the overall stability or performance of the system. This feature makes the proposed method an efficient solution for applications in microgrids and modern distribution networks.




Figure. 3. Frequency-domain analysis of the output impedance under different conditions (with and without the virtual impedance branches).

3|Simulation Results

To evaluate the performance of the proposed method, numerical simulations are conducted in the MATLAB/Simulink environment based on the structure presented in the previous section. In these studies, various operating conditions are considered, including nonlinear loads with severe harmonic distortion, low harmonic distortion, and unbalanced three-phase loads, in order to examine the effectiveness of the method under diverse practical scenarios.

In the first case, where the nonlinear load introduces severe harmonic distortion into the system, the performance of three different conditions is compared: the system without any harmonic suppression control, the conventional method, and the proposed method. The results as shown in Figures 4, 5 and 6 indicate that, in the absence of control, the total harmonic distortion (THD) of the DG-side current is approximately 34%, reflecting poor power quality. With the application of the conventional method, the THD is reduced to approximately 6.9%. Although this represents a significant improvement, the value remains close to the allowable limits specified by certain standards in some applications. In contrast, the use of the proposed dual-stage virtual impedance method further reduces the THD to approximately 4.1%, demonstrating the superior performance of this approach under severe distortion conditions. This improvement is attributed to the capability of the proposed structure to independently extract and control the harmonic components of the line current and load current.

In the second scenario, where the harmonic distortion caused by the nonlinear load is relatively low, both the conventional and proposed methods exhibit similar performance and are able to reduce the THD to an acceptable range. This observation indicates that the proposed method not only performs effectively under critical conditions but also maintains appropriate stability without introducing oscillations or unstable behavior under normal operating conditions.

Finally, the system performance under unbalanced three-phase loads is investigated. The results show that, under these conditions, the proposed method not only effectively reduces the harmonic distortion of the DG-side current but also improves the voltage quality at the point of common coupling (PCC). This feature is of particular importance, as unbalanced loads in many practical applications can simultaneously induce both current and voltage distortion. The ability of the proposed method to simultaneously improve these two indices demonstrates its high flexibility and effectiveness under realistic operating conditions.






Figure. 4. Waveforms of the DG output current and PCC voltage under three conditions (without control, conventional method, and proposed method) in the presence of severe harmonic distortion.



Control Method	DG Current THD (%)
Without Control	34.0
Conventional Method	6.9
Proposed Dual-Stage Method	4.1

Figure. 5. Comparative bar chart of current and voltage THD under different operating conditions (severe distortion, low distortion, and unbalanced load).



Total Harmonic Distortion (THD)				
Quantity	Phase a	Phase b	Phase c	Limit (Std.)
DG Currents (THD)	1.28 %	1.35 %	1.31 %	< 5.0 %
PCC Voltages (THD)	0.72 %	0.68 %	0.71 %	< 5.0 %

Figure. 6. System performance under unbalanced three-phase load conditions: phase currents and PCC voltages.

4|Conclusion

In this paper, a novel dual-stage virtual impedance control strategy has been proposed for harmonic suppression in voltage-controlled distributed generation (DG) systems. In the proposed structure, by decoupling the control paths based on the line current and the load current, two complementary mechanisms for regulating harmonic components are enabled. Unlike conventional methods, this approach provides the capability for independent regulation between DG-side current quality and voltage quality at the point of common coupling (PCC), thereby offering a flexible framework for the simultaneous management of different power quality indices.

Theoretical analysis has demonstrated that the line-current-based branch plays an effective role in reducing harmonic current injection by increasing the equivalent inverter impedance at harmonic frequencies, while the load-current-based branch prevents the degradation of PCC voltage quality through appropriate shaping of the harmonic voltage. This control combination results in a tunable trade-off between these two indices, which is regarded as one of the most significant advantages of the proposed method.

Simulation results have shown that the proposed method exhibits satisfactory performance under various operating conditions, including nonlinear loads with severe distortion, low-distortion conditions, and unbalanced three-phase loads. In particular, under severe distortion conditions, a significant reduction in the total harmonic distortion (THD) of the DG-side current compared with conventional methods has been observed, such that the THD values fall within the acceptable limits of grid interconnection standards. Moreover, under unbalanced load conditions, in addition to the improvement of current quality, an enhancement of PCC voltage quality has also been achieved, indicating the high effectiveness of the proposed structure under realistic operating conditions.

Overall, owing to its simplicity of implementation, the absence of the need for additional compensating equipment, and its high tunability, the presented method can be regarded as an effective solution for improving power quality in microgrids and modern distribution networks. As potential directions for future research, the investigation of the method’s performance in the presence of parametric uncertainties, practical implementation at real scale, and the development of adaptive algorithms for automatic tuning of the virtual impedance parameters can be considered.

References

1) Luo, W., Zhang, C., Chen, W., Zhang, B., & Lv, Z. (2026). A novel reactive power decoupling strategy for VSG inverter systems using adaptive dynamic virtual impedance. *Electronics*, *15*(1), 241.
2) Tang, Y., Shi, C., & Guo, L. (2025). Symmetrical voltage sag support strategy based on photovoltaic virtual synchronous generator. *Journal of Renewable and Sustainable Energy*, *17*(3).
3) Ghimire, P., Poudel, S., Shirazi, M., Hummels, D., & Tonkoski, R. (2026). Application of Dynamic Phasor Modeling in Power Systems: A Review. *IEEE Access*.
4) Poorahangryan, F. and Seyedi, M. (2026). Machine Learning Approaches for Islanding Detection in Inverter Based Distributed Generation Considering Load Characteristics. *Computational Sciences and Engineering*, *5*(2), 295-309. doi: 10.22124/cse.2026.32608.1146
5) Karademir, M., Kizilbey, O., & Karaboce, B. (2026). Radio-Frequency Power Amplifiers in MRI Systems: A Comprehensive Review. *IEEE Access*.
6) Kim, B., Kim, J. W., Ji, S. K., Ryu, D., & Cho, Y. (2026). A 50-kW High-Density Bidirectional EV Charger Based on Differential Coupled-Inductor PFC and Reconfigurable LLC Converter. *IEEE Transactions on Industry Applications*.
7) M. Seyedi, S. A. Taher and B. Ganji, "Islanding detection and frequency circuit measurement by power distribution relation depending on the angle," *2017 Conference on Electrical Power Distribution Networks Conference (EPDC)*, Semnan, Iran, 2017, pp. 101-106, doi: 10.1109/EPDC.2017.8012748.

8) Farouq, G., Dumaide, T., Qasem, M., & Tubileh, M. (2026). *Improve the Stability and Performance of the Power Grid under Changing Power Generation According to Dynamic Load* (Doctoral dissertation, An-Najah National University (Palestine).
9) Singh, V. K., Padhy, N. P., & Hote, Y. V. (2023, March). Simplified modelling and control of voltage source converter integrated to renewable energy resources. In *2023 IEEE IAS Global Conference on Renewable Energy and Hydrogen Technologies (GlobConHT)* (pp. 1-6). IEEE.
10) Sang, W., Guo, W., Dai, S., Tian, C., Yu, S., & Teng, Y. (2022). Virtual synchronous generator, a comprehensive overview. *Energies*, *15*(17), 6148.
11) Navarro, G., Torres, J., Blanco, M., Nájera, J., Santos-Herran, M., & Lafoz, M. (2021). Present and future of supercapacitor technology applied to powertrains, renewable generation and grid connection applications. *Energies*, *14*(11), 3060.
12) Abapour, M., Abbas, S., Abbasi, H., Abbasi, M., Abbasi, V., Abbaszadeh, K., ... & Akbar, F. (2021). 2021 Index IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 68. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, *68*(12).

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

شبیه‌سازی شبکه با استفاده از مدل‌سازی احتمالاتی

ریحانه نقوی‌پور[۱] ، زهرا شیرمحمدی[۲]

[۱] دانشجو، مهندسی کامپیوتر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

[۲] استاد راهنما، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

چکیده

تغییرپذیری وضعیت گره‌ها و محدودیت منابع در شبکه‌های حسگر بدنی، استفاده از روش‌های شبیه‌سازی مبتنی بر پارامترهای ثابت را با چالش مواجه می‌کند و می‌تواند موجب تصمیم‌گیری نامتناسب در تولید و انتقال داده شود. هدف این پژوهش، ارائه یک روش شبیه‌سازی شبکه مبتنی بر مدل‌سازی احتمالاتی است که بتواند تغییر وضعیت گره‌ها را در فرایند شبیه‌سازی در نظر گرفته و بر اساس آن، نحوه تولید و انتقال داده را تنظیم کند. در روش پیشنهادی، زنجیره مارکوف برای مدل‌سازی تغییر وضعیت گره‌ها مورد استفاده قرار گرفته و اطلاعات وضعیت در کنار نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار به کار گرفته می‌شود. وضعیت انرژی گره‌ها در چهار حالت مختلف در نظر گرفته شده و نرخ نمونه‌برداری متناسب با شرایط تغییر می‌کند؛ همچنین داده‌های دارای اهمیت بیشتر در صف اورژانسی قرار می‌گیرند. نتایج اجرای کد نشان می‌دهد که نرخ نمونه‌برداری در طول شبیه‌سازی به صورت پویا تغییر کرده و در خروجی‌های ثبت‌شده از ۱۰ تا حدود ۴۵ نمونه در دوره متغیر بوده است. این نتیجه نشان می‌دهد که ترکیب مدل‌سازی احتمالاتی مبتنی بر زنجیره مارکوف با نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار، امکان شبیه‌سازی رفتار متغیر شبکه و سازگاری نحوه تولید و انتقال داده با وضعیت گره را فراهم می‌کند.

واژه‌های کلیدی: شبیه‌سازی شبکه، مدل‌سازی احتمالاتی، زنجیره مارکوف، شبکه حسگر بدنی، نمونه‌برداری تطبیقی

۱-مقدمه

شبیه‌سازی شبکه یکی از ابزارهای مهم برای تحلیل رفتار، ارزیابی عملکرد و بررسی نحوه واکنش شبکه‌های ارتباطی در شرایط مختلف است. در شبکه‌های واقعی، وضعیت گره‌ها، میزان تولید و انتقال داده، منابع انرژی و شرایط ارتباطی در طول زمان ثابت نیستند و تغییر این عوامل می‌تواند عملکرد شبکه را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع در شبکه‌های حسگر بدنی اهمیت بیشتری دارد، زیرا داده‌های حاصل از حسگرها باید به‌صورت پیوسته دریافت و منتقل شوند و در عین حال منابع گره‌ها، به‌ویژه انرژی، محدود است. بنابراین، یک مدل مناسب برای شبیه‌سازی چنین شبکه‌ای باید علاوه بر ساختار ارتباطی، تغییرات وضعیت گره‌ها و رفتار متغیر داده‌ها را نیز در نظر بگیرد. در این شرایط، مدل‌سازی احتمالاتی می‌تواند روشی مناسب برای نمایش تغییرات وضعیت شبکه و بررسی رفتار آن در طول زمان باشد.

چالش عمومی در شبیه‌سازی شبکه‌های پویا، مدل‌سازی شرایطی است که در آن وضعیت گره‌ها و میزان تولید داده به‌صورت ثابت باقی نمی‌ماند. استفاده از نرخ نمونه‌برداری ثابت یا تصمیم‌گیری یکسان برای تمام شرایط می‌تواند باعث تولید داده بیشتر از نیاز در وضعیت‌های عادی و عدم توجه کافی به داده‌های مهم در وضعیت‌های بحرانی شود. همچنین، محدودیت انرژی گره‌ها باعث می‌شود که افزایش غیرضروری تعداد نمونه‌ها و انتقال داده‌ها به مصرف سریع‌تر منابع منجر شود. از طرف دیگر، داده‌های شبکه از نظر اهمیت یکسان نیستند و برخی اطلاعات باید نسبت به داده‌های عادی با اولویت بیشتری منتقل شوند. بنابراین، چالش اصلی، ایجاد سازوکاری است که بتواند تغییر وضعیت گره، میزان نمونه‌برداری، مصرف منابع و اولویت انتقال داده را به‌صورت هماهنگ در فرایند شبیه‌سازی در نظر بگیرد.

کارهای پیشین در زمینه شبیه‌سازی و مدیریت شبکه را می‌توان به روش‌های مبتنی بر پارامترهای ثابت، روش‌های صف‌بندی، روش‌های اولویت‌بندی و روش‌های وابسته به وضعیت تقسیم کرد. روش‌های مبتنی بر پارامترهای ثابت از ساختار ساده‌ای برخوردارند، اما تغییرات احتمالی وضعیت شبکه را به‌صورت پویا مدل نمی‌کنند. روش‌های صف‌بندی برای بررسی زمان انتظار، طول صف و نحوه سرویس‌دهی داده‌ها مناسب هستند، اما در صورت استفاده از پارامترهای ثابت، تغییر وضعیت گره‌ها را مستقیماً وارد فرایند تصمیم‌گیری نمی‌کنند. روش‌های اولویت‌بندی نیز می‌توانند داده‌های مهم را سریع‌تر پردازش کنند، اما به‌تنهایی سازوکاری برای پیش‌بینی تغییر وضعیت آینده شبکه ندارند. بنابراین، ضعف مهم این دسته از روش‌ها، نبود یک سازوکار احتمالاتی صریح برای مدل‌سازی انتقال گره میان حالت‌های مختلف است. زنجیره مارکوف با تعریف حالت‌های مختلف و احتمال انتقال میان آن‌ها، این امکان را فراهم می‌کند که تغییر وضعیت شبکه در طول زمان به‌صورت احتمالاتی در مدل شبیه‌سازی شود.

در این پژوهش، یک روش شبیه‌سازی شبکه مبتنی بر مدل‌سازی احتمالاتی با استفاده از زنجیره مارکوف ارائه شده است. در این روش، وضعیت گره بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از چهار حسگر تعیین شده و وضعیت گره در چهار حالت مختلف مدل می‌شود. احتمال انتقال میان حالت‌ها در ساختار زنجیره مارکوف مورد استفاده قرار می‌گیرد تا وضعیت گره در دوره‌های مختلف شبیه‌سازی تغییر کند. سپس، وضعیت به‌دست‌آمده در تعیین نرخ نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و نرخ تولید داده متناسب با شرایط گره تغییر می‌کند. در ادامه، داده‌ها بر اساس وضعیت خود در صف عادی یا صف اورژانسی قرار می‌گیرند تا داده‌های دارای اهمیت بیشتر در فرایند انتقال از اولویت بالاتری برخوردار باشند. به این ترتیب، مدل پیشنهادی، مدل‌سازی احتمالاتی وضعیت، نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار را در یک چارچوب شبیه‌سازی واحد ترکیب می‌کند.

نتایج اجرای مدل نشان می‌دهد که نرخ نمونه‌برداری در طول شبیه‌سازی ثابت باقی نمی‌ماند و بر اساس وضعیت گره تغییر می‌کند. در خروجی‌های ثبت‌شده کد، نرخ نمونه‌برداری از مقدار ۱۰ نمونه در دوره تا حدود ۴۵٫۸۳ نمونه در دوره مشاهده شده است که بیانگر تغییر نرخ تولید داده متناسب با شرایط شبکه است. همچنین، ساختار کد امکان قرارگیری داده‌ها در دو صف عادی و اورژانسی را فراهم می‌کند و داده‌هایی که وضعیت مهم‌تری دارند در صف اورژانسی قرار می‌گیرند. بنابراین، نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که استفاده هم‌زمان از مدل احتمالاتی، نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار می‌تواند رفتار متغیر شبکه را در فرایند شبیه‌سازی وارد کرده و امکان بررسی هم‌زمان وضعیت گره، تولید داده و نحوه انتقال آن را فراهم کند.

ادامه مقاله به این صورت سازمان‌دهی شده است. در بخش دوم، مبانی نظری مرتبط با شبیه‌سازی شبکه، شبکه‌های حسگر بدنی، مدل‌سازی احتمالاتی، زنجیره مارکوف و سیستم‌های صف بررسی می‌شود. در بخش سوم، کارهای پیشین مرتبط با شبیه‌سازی شبکه، مدل‌های صف، روش‌های اولویت‌بندی و مدل‌های احتمالاتی بررسی شده و محدودیت‌های روش‌های موجود مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در بخش چهارم، روش پیشنهادی و معماری آن ارائه شده و نحوه مدل‌سازی وضعیت گره با استفاده از زنجیره مارکوف، تنظیم تطبیقی نرخ نمونه‌برداری و صف‌بندی داده‌ها تشریح می‌شود. در بخش پنجم، نحوه پیاده‌سازی مدل و نتایج حاصل از اجرای شبیه‌سازی بررسی خواهد شد. در بخش ششم، تحلیل نتایج، محدودیت‌های پژوهش و ارزیابی روش پیشنهادی ارائه می‌شود و در نهایت، بخش هفتم به جمع‌بندی و پیشنهادهایی برای ادامه پژوهش اختصاص خواهد داشت.

۲-پیش زمینه

۲-۱. شبکه‌های ارتباطی

شبکه ارتباطی مجموعه‌ای از گره‌ها و مسیرهای ارتباطی است که برای تبادل اطلاعات میان اجزای مختلف یک سامانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. هر گره می‌تواند وظایفی مانند دریافت، پردازش، ذخیره یا انتقال داده را بر عهده داشته باشد. داده‌ها پس از تولید در گره مبدأ، از طریق مسیرهای ارتباطی به گره مقصد منتقل می‌شوند. عملکرد شبکه به عواملی مانند میزان تولید داده، ظرفیت انتقال، منابع پردازشی، وضعیت گره‌ها و نحوه مدیریت داده‌ها وابسته است. در صورتی که حجم داده‌های ورودی به شبکه از ظرفیت پردازش یا انتقال بیشتر شود، داده‌ها در انتظار قرار گرفته و تشکیل صف می‌دهند. بنابراین، نحوه مدیریت ورود و خروج داده‌ها و تعیین اولویت برای داده‌ها از عوامل مهم در عملکرد شبکه محسوب می‌شود.

در شبکه‌های ارتباطی، رفتار گره‌ها و جریان داده‌ها معمولاً در طول زمان ثابت نیست. ممکن است یک گره در یک بازه زمانی دارای شرایط عادی باشد و در بازه دیگری به دلیل تغییر منابع، افزایش بار یا تغییر شرایط عملیاتی، وضعیت متفاوتی پیدا کند. همچنین، میزان تولید داده و حجم ترافیک شبکه می‌تواند در دوره‌های مختلف تغییر کند. به همین دلیل، بررسی عملکرد شبکه تنها بر اساس یک وضعیت ثابت نمی‌تواند رفتار واقعی شبکه‌های پویا را به‌طور کامل نمایش دهد. شبیه‌سازی شبکه امکان ایجاد یک مدل از ساختار و رفتار شبکه و بررسی عملکرد آن در شرایط مختلف را فراهم می‌کند و می‌تواند برای ارزیابی روش‌های مدیریت منابع، تولید داده، انتقال داده و کنترل ترافیک مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۲. شبکه‌های حسگر بدنی

شبکه حسگر بدنی نوعی شبکه ارتباطی است که از مجموعه‌ای از حسگرهای کوچک تشکیل می‌شود و برای دریافت اطلاعات مربوط به وضعیت بدن مورد استفاده قرار می‌گیرد. [۱] این حسگرها می‌توانند پارامترهای مختلفی مانند ضربان قلب، فشار خون، نرخ تنفس و میزان اشباع اکسیژن خون را اندازه‌گیری کنند. داده‌های اندازه‌گیری‌شده پس از دریافت، برای پردازش و بررسی وضعیت فرد به یک بخش پردازشی یا گره مرکزی ارسال می‌شوند. یکی از ویژگی‌های مهم شبکه‌های حسگر بدنی، محدودیت منابع گره‌ها است. گره‌های حسگر معمولاً دارای ظرفیت محدود انرژی، پردازش و انتقال هستند و عملیات اندازه‌گیری، پردازش و ارسال داده می‌تواند موجب مصرف انرژی شود. در نتیجه، تولید و انتقال مداوم حجم زیادی از داده می‌تواند منابع گره را سریع‌تر مصرف کند. به همین دلیل، میزان تولید داده و نحوه انتقال آن باید با توجه به شرایط گره مورد بررسی قرار گیرد.

از طرف دیگر، داده‌های تولیدشده در شبکه حسگر بدنی از نظر اهمیت یکسان نیستند. برخی داده‌ها ممکن است وضعیت عادی را نشان دهند، در حالی که برخی دیگر می‌توانند بیانگر وضعیت غیرعادی یا بحرانی باشند. در چنین شرایطی، داده‌های مهم‌تر باید بتوانند با اولویت بالاتری نسبت به داده‌های عادی منتقل شوند. بنابراین، شبکه حسگر بدنی علاوه بر مسئله محدودیت منابع، با مسئله مدیریت و اولویت‌بندی داده‌ها نیز مواجه است. این ویژگی‌ها باعث می‌شوند شبکه حسگر بدنی محیط مناسبی برای بررسی روش‌های شبیه‌سازی شبکه و مدل‌سازی رفتار متغیر گره‌ها باشد. در چنین شبکه‌ای می‌توان تغییر وضعیت گره، تغییر میزان تولید داده و نحوه ورود داده‌ها به سیستم انتقال را در طول زمان مورد بررسی قرار داد.

۲-۳. شبیه‌سازی شبکه

شبیه‌سازی شبکه فرایندی است که در آن اجزای شبکه و رفتار آن‌ها در یک محیط محاسباتی مدل می‌شوند تا بتوان عملکرد شبکه را بدون اجرای مستقیم آن در محیط واقعی بررسی کرد. در یک شبیه‌سازی، پارامترهایی مانند تعداد گره‌ها، وضعیت اولیه گره‌ها، میزان تولید داده، هزینه ارسال و دریافت، ظرفیت انتقال، نحوه پردازش و نحوه انتقال داده مشخص می‌شوند. سپس با اجرای مدل در چند دوره زمانی، تغییرات شبکه ثبت و تحلیل می‌شوند. یکی از مزایای اصلی شبیه‌سازی این است که امکان بررسی شرایط مختلف را بدون ایجاد تغییر در شبکه واقعی فراهم می‌کند. برای مثال، می‌توان اثر تغییر نرخ تولید داده، افزایش بار شبکه، تغییر وضعیت گره‌ها، کاهش منابع یا تغییر ظرفیت انتقال را بررسی کرد و تأثیر آن‌ها را بر عملکرد شبکه مورد ارزیابی قرار داد. همچنین، شبیه‌سازی امکان مقایسه روش‌های مختلف مدیریت داده و منابع را در شرایط یکسان فراهم می‌کند.

با این حال، دقت نتایج شبیه‌سازی به مدل مورد استفاده و فرضیات آن وابسته است. اگر پارامترهایی که در شبکه واقعی در طول زمان تغییر می‌کنند به‌صورت ثابت در نظر گرفته شوند، مدل شبیه‌سازی ممکن است نتواند رفتار واقعی شبکه را به‌درستی نمایش دهد. بنابراین، در شبکه‌هایی که وضعیت گره‌ها و میزان تولید داده در طول زمان تغییر می‌کند، استفاده از مدل‌هایی که قابلیت نمایش این تغییرات را دارند اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

۲-۴. مدل‌سازی احتمالاتی

مدل‌سازی احتمالاتی یکی از روش‌های مورد استفاده برای نمایش رفتار سیستم‌هایی است که وضعیت آن‌ها در طول زمان می‌تواند تغییر کند. در این نوع مدل‌سازی، تغییر وضعیت سیستم به‌صورت کاملاً قطعی فرض نمی‌شود، بلکه احتمال وقوع حالت‌ها یا انتقال میان آن‌ها در مدل در نظر گرفته می‌شود. به این ترتیب، می‌توان تغییرات و عدم قطعیت موجود در رفتار سیستم را در فرایند شبیه‌سازی وارد کرد. در شبکه‌های ارتباطی، عواملی مانند وضعیت گره، میزان منابع، نرخ تولید داده و شرایط انتقال ممکن است در طول زمان تغییر کنند. استفاده از مدل احتمالاتی امکان نمایش این تغییرات را فراهم می‌کند و باعث می‌شود رفتار شبکه در دوره‌های مختلف شبیه‌سازی یکسان و ثابت نباشد.

یکی از روش‌های مهم در مدل‌سازی احتمالاتی، تعریف مجموعه‌ای از حالت‌ها و مشخص کردن احتمال انتقال میان این حالت‌ها است. در این حالت، سیستم می‌تواند در طول زمان از یک وضعیت به وضعیت دیگر منتقل شود و رفتار حاصل بر اساس احتمال‌های تعریف‌شده تعیین شود. این رویکرد به‌ویژه برای سیستم‌هایی مناسب است که وضعیت فعلی آن‌ها بر وضعیت دوره بعد تأثیر دارد.

۲-۵. زنجیره مارکوف

زنجیره مارکوف یکی از مدل‌های شناخته‌شده در حوزه مدل‌سازی احتمالاتی است که برای نمایش سیستم‌های دارای مجموعه‌ای از حالت‌ها و انتقال احتمالی میان آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این مدل، سیستم در هر لحظه در یکی از حالت‌های مشخص قرار دارد و امکان انتقال از حالت فعلی به حالت‌های دیگر با احتمال‌های مشخص بیان می‌شود. ویژگی مهم زنجیره مارکوف این است که برای تعیین وضعیت بعدی، وضعیت فعلی سیستم مبنای اصلی تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد. بنابراین، می‌توان تغییر وضعیت سیستم را در دوره‌های زمانی مختلف به‌صورت احتمالاتی مدل کرد. این ویژگی باعث می‌شود زنجیره مارکوف برای شبیه‌سازی سیستم‌هایی که وضعیت آن‌ها در طول زمان تغییر می‌کند، مناسب باشد.

در کاربردهای شبکه‌ای، می‌توان وضعیت‌های مختلف یک گره را به‌عنوان حالت‌های زنجیره مارکوف تعریف کرد. برای مثال، وضعیت منابع یک گره می‌تواند به چند سطح تقسیم شود و هر سطح به‌عنوان یک حالت در نظر گرفته شود. احتمال باقی‌ماندن گره در وضعیت فعلی یا انتقال آن به وضعیت دیگر نیز می‌تواند با احتمال‌های انتقال مشخص شود. در نتیجه، زنجیره مارکوف می‌تواند تغییرات وضعیت گره را در طول اجرای شبیه‌سازی مدل کند و امکان بررسی رفتار شبکه را در شرایط مختلف فراهم سازد. در یک مدل شبیه‌سازی، تغییر وضعیت حاصل از زنجیره مارکوف می‌تواند به‌عنوان یکی از ورودی‌های تصمیم‌گیری برای سایر بخش‌های سیستم مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۶. نمونه‌برداری تطبیقی

نمونه‌برداری فرایندی است که طی آن اطلاعات موردنیاز از یک حسگر در بازه‌های زمانی مشخص دریافت می‌شود. نرخ نمونه‌برداری تعداد نمونه‌هایی را که در یک بازه زمانی تولید می‌شوند تعیین می‌کند. بنابراین، افزایش نرخ نمونه‌برداری باعث افزایش تعداد داده‌های تولیدشده و کاهش نرخ نمونه‌برداری موجب کاهش حجم داده تولیدی خواهد شد .در شبکه‌های حسگر، نرخ نمونه‌برداری علاوه بر حجم داده تولیدشده، می‌تواند بر مصرف منابع نیز تأثیر بگذارد. افزایش تعداد نمونه‌ها موجب افزایش عملیات اندازه‌گیری، پردازش و انتقال داده می‌شود و در نتیجه ممکن است مصرف انرژی گره افزایش یابد. از طرف دیگر، کاهش بیش از حد نرخ نمونه‌برداری می‌تواند تعداد داده‌های قابل استفاده برای بررسی وضعیت سیستم را کاهش دهد.

نمونه‌برداری تطبیقی روشی است که در آن نرخ نمونه‌برداری برای تمام شرایط یکسان در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه بر اساس وضعیت سیستم تغییر می‌کند. در شبکه‌هایی که منابع محدودی دارند، این روش می‌تواند میزان تولید داده را با شرایط گره هماهنگ کند. برای نمونه، هنگامی که منابع گره کاهش پیدا می‌کند، کاهش نرخ نمونه‌برداری می‌تواند از تولید و انتقال حجم غیرضروری داده جلوگیری کند. در شرایطی که منابع بیشتری در دسترس باشد، امکان استفاده از نرخ نمونه‌برداری بالاتر وجود خواهد داشت. بنابراین، نمونه‌برداری تطبیقی می‌تواند ارتباطی میان وضعیت گره و میزان تولید داده ایجاد کند. تغییر نرخ نمونه‌برداری در نهایت بر تعداد داده‌های واردشده به بخش انتقال و صف شبکه نیز تأثیر خواهد گذاشت.

۲-۷. مفهوم صف در شبکه

صف به محلی گفته می‌شود که داده‌ها یا درخواست‌هایی که برای دریافت خدمت وارد سیستم شده‌اند، در صورت نبود ظرفیت فوری برای پردازش یا انتقال، به‌صورت موقت در آن منتظر می‌مانند. در شبکه‌های ارتباطی، صف معمولاً در گره‌های انتقال، مسیریاب‌ها یا بخش‌های پردازشی تشکیل می‌شود. هنگامی که چند بسته در یک بازه زمانی وارد یک

گره شوند و ظرفیت انتقال یا پردازش گره برای خدمت‌رسانی فوری به همه آن‌ها کافی نباشد، بسته‌های منتظر در صف قرار می‌گیرند. سپس بر اساس سیاست سرویس‌دهی، داده‌ها به‌تدریج از صف خارج شده و پردازش یا منتقل می‌شوند.

وجود صف در شبکه به خودی خود یک مسئله محسوب نمی‌شود، زیرا تفاوت زمانی میان ورود و انتقال داده در شبکه‌های واقعی طبیعی است. مسئله اصلی زمانی ایجاد می‌شود که تعداد داده‌های منتظر افزایش پیدا کند. افزایش طول صف می‌تواند باعث افزایش زمان انتظار و تأخیر انتقال شود و در صورتی که ظرفیت صف محدود باشد، ممکن است موجب حذف یا از دست رفتن برخی داده‌ها نیز شود. از این رو، بررسی رفتار صف یکی از بخش‌های مهم در تحلیل عملکرد شبکه است. عواملی مانند نرخ ورود داده، نرخ خدمت، ظرفیت صف و سیاست انتخاب داده می‌توانند بر طول صف و زمان انتظار تأثیر بگذارند.

۲-۸. اجزای اصلی سیستم صف

هر سیستم صف را می‌توان بر اساس چند جزء اصلی بررسی کرد. نخست، فرایند ورود مشخص می‌کند که داده‌ها با چه نرخی و بر اساس چه الگویی وارد سیستم می‌شوند. دوم، فرایند خدمت تعیین می‌کند که داده‌های موجود در صف با چه سرعتی پردازش یا منتقل می‌شوند. سوم، ظرفیت صف مشخص می‌کند که چه تعداد داده می‌توانند در انتظار خدمت باقی بمانند. جزء دیگر سیستم صف، قانون انتخاب داده یا سیاست سرویس‌دهی است. این قانون تعیین می‌کند هنگامی که امکان خدمت‌رسانی به یک داده فراهم می‌شود، کدام داده از میان داده‌های منتظر انتخاب شود. در یک صف ساده، داده‌ها ممکن است بر اساس ترتیب ورود سرویس دریافت کنند. در روش‌های دیگر، معیارهایی مانند اولویت، زمان انتظار یا اهمیت داده می‌توانند در انتخاب داده مورد استفاده قرار گیرند.

در شبکه‌های حسگر بدنی، نرخ ورود داده به صف ارتباط مستقیمی با میزان تولید داده توسط حسگرها دارد. از آنجا که میزان تولید داده می‌تواند تحت تأثیر نرخ نمونه‌برداری قرار گیرد، تغییر نرخ نمونه‌برداری می‌تواند وضعیت صف را نیز تغییر دهد. بنابراین، صف می‌تواند اثر تغییر میزان تولید داده و ظرفیت انتقال را در رفتار شبکه نشان دهد.

۲-۹. صف‌بندی اولویت‌دار

در بسیاری از کاربردهای شبکه، همه داده‌ها از نظر اهمیت و حساسیت زمانی یکسان نیستند. اگر تمام داده‌ها با یک سیاست یکسان پردازش شوند، ممکن است داده‌های مهم در پشت داده‌های کم‌اهمیت قرار گیرند و با تأخیر بیشتری منتقل شوند. صف‌بندی اولویت‌دار برای مدیریت چنین شرایطی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صف‌بندی اولویت‌دار، داده‌ها بر اساس یک معیار مشخص در گروه‌های مختلف قرار می‌گیرند و داده‌های دارای اولویت بالاتر معمولاً زودتر از داده‌های دارای اولویت پایین‌تر پردازش یا منتقل می‌شوند. این روش می‌تواند زمان انتظار داده‌های مهم را کاهش دهد و امکان واکنش سریع‌تر به اطلاعات حساس را فراهم کند.

در شبکه حسگر بدنی، تفاوت اهمیت داده‌ها می‌تواند ناشی از تفاوت وضعیت ثبت‌شده توسط حسگرها باشد. داده‌هایی که وضعیت عادی را نشان می‌دهند ممکن است حساسیت زمانی کمتری داشته باشند، در حالی که داده‌هایی که وضعیت غیرعادی یا بحرانی را نشان می‌دهند، نیازمند انتقال سریع‌تر هستند. به همین دلیل، می‌توان داده‌ها را بر اساس اهمیت آن‌ها در سطوح مختلف اولویت قرار داد. یکی از ساختارهای ساده برای این منظور استفاده از دو سطح صف است که در آن داده‌های مهم در صف با اولویت بالاتر و داده‌های عادی در صف با اولویت پایین‌تر قرار می‌گیرند. چنین ساختاری امکان بررسی تأثیر اولویت داده بر نحوه انتقال و زمان انتظار را در محیط شبیه‌سازی فراهم می‌کند.

۲-۱۰. ارتباط مدل‌سازی احتمالاتی، نمونه‌برداری و صف

مدل‌سازی احتمالاتی، نمونه‌برداری تطبیقی و سیستم صف، سه مفهوم متفاوت هستند که می‌توانند در شبیه‌سازی یک شبکه پویا با یکدیگر ارتباط داشته باشند. این ارتباط از تغییر وضعیت گره و تأثیر آن بر میزان تولید داده آغاز می‌شود و در ادامه در وضعیت صف و نحوه انتقال داده قابل مشاهده است. مدل احتمالاتی، به‌ویژه زنجیره مارکوف، می‌تواند تغییر وضعیت گره را در طول زمان نمایش دهد. هنگامی که وضعیت گره تغییر می‌کند، شرایط تولید داده نیز می‌تواند تغییر کند. نمونه‌برداری تطبیقی این امکان را فراهم می‌کند که نرخ تولید داده بر اساس وضعیت گره تنظیم شود. بنابراین، برخلاف یک نرخ ثابت، میزان داده تولیدشده می‌تواند در دوره‌های مختلف شبیه‌سازی متفاوت باشد.

تغییر میزان تولید داده مستقیماً بر فرایند ورود داده به صف اثر می‌گذارد. افزایش نرخ نمونه‌برداری می‌تواند تعداد داده‌های ورودی را افزایش دهد و در صورتی که ظرفیت خدمت متناسب با آن تغییر نکند، باعث افزایش طول صف و زمان انتظار شود. در مقابل، کاهش نرخ نمونه‌برداری می‌تواند میزان داده ورودی را کاهش دهد و فشار واردشده بر صف را کمتر کند. در کنار این موضوع، اهمیت داده مستقل از وضعیت منابع گره قابل بررسی است. در شبکه حسگر بدنی، اطلاعات حسگرها می‌توانند برای تعیین اهمیت داده مورد استفاده قرار گیرند و داده‌های مهم‌تر با اولویت بیشتری در فرایند انتقال قرار گیرند. بنابراین، وضعیت گره و اهمیت داده دو عامل متفاوت هستند که می‌توانند به‌ترتیب بر میزان تولید داده و نحوه مدیریت داده‌های تولیدشده اثر بگذارند.

به این ترتیب، مدل‌سازی احتمالاتی تغییرات وضعیت شبکه را در طول زمان نمایش می‌دهد، نمونه‌برداری تطبیقی میزان تولید داده را با شرایط گره هماهنگ می‌کند و سیستم صف نحوه انتظار و انتقال داده‌های تولیدشده را مدل می‌کند. صف‌بندی اولویت‌دار نیز امکان در نظر گرفتن تفاوت اهمیت داده‌ها را در زمان انتقال فراهم می‌سازد. این ارتباط مفهومی مبنایی برای استفاده از این مفاهیم در یک چارچوب شبیه‌سازی شبکه فراهم می‌کند و جزئیات نحوه پیاده‌سازی و ترکیب آن‌ها در بخش روش پیشنهادی ارائه خواهد شد.

۳-کارهای پیشین

در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های احتمالاتی برای تحلیل و شبیه‌سازی شبکه‌های حسگر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. یکی از دلایل این موضوع، تغییر وضعیت گره‌ها و محدودیت منابع در این شبکه‌هاست. در یک شبکه واقعی، وضعیت گره‌ها، میزان تولید داده، انرژی موجود و شرایط انتقال اطلاعات در طول زمان ثابت نیست. بنابراین، استفاده از مدل‌هایی که بتوانند این تغییرات را در فرایند شبیه‌سازی در نظر بگیرند، می‌تواند باعث شود رفتار شبیه‌سازی‌شده شبکه به شرایط واقعی نزدیک‌تر شود.

در پژوهش‌های مختلف، مدل‌های مارکوف برای نمایش تغییر وضعیت سیستم، روش‌های نمونه‌برداری تطبیقی برای کنترل میزان تولید داده و روش‌های صف‌بندی برای مدیریت بسته‌های ورودی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در ادامه، ابتدا پژوهش‌های مرتبط با این موضوع بررسی می‌شوند و سپس روش پیشنهادی مقاله ارائه می‌شود.

۳-۱. مدل‌سازی احتمالاتی در شبکه‌های حسگر

ابوالشیخ و همکاران در یک مطالعه مروری، کاربرد فرایندهای تصمیم‌گیری مارکوف را در شبکه‌های حسگر بی‌سیم بررسی کرده‌اند. در این پژوهش، شبکه‌های حسگر به‌عنوان سیستم‌هایی با رفتار متغیر و احتمالاتی در نظر گرفته شده‌اند و کاربرد مدل‌های مارکوف در زمینه‌هایی مانند تبادل داده، تشکیل ساختار شبکه، تخصیص منابع، مدیریت انرژی، پوشش حسگری و تشخیص هدف مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که مدل‌های مارکوف می‌توانند برای تصمیم‌گیری و طراحی روش‌های تطبیقی در شبکه‌هایی که شرایط آن‌ها در طول زمان تغییر می‌کند، مورد استفاده قرار گیرند[۲].

این پژوهش از نظر استفاده از مدل مارکوف برای نمایش رفتار متغیر شبکه با مقاله حاضر ارتباط دارد. با این حال، مطالعه ابوالشیخ و همکاران بیشتر جنبه مروری دارد و کاربردهای مختلف فرایند تصمیم‌گیری مارکوف را بررسی می‌کند و یک فرایند مشخص برای شبیه‌سازی تغییر وضعیت گره و اثر مستقیم آن بر میزان تولید داده ارائه نمی‌دهد. در مقاله حاضر، زنجیره مارکوف در داخل فرایند شبیه‌سازی قرار گرفته است. به این صورت که وضعیت گره در طول اجرای شبیه‌سازی تغییر می‌کند و وضعیت جدید در مراحل بعدی برای تعیین نرخ نمونه‌برداری و میزان تولید داده مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، مدل مارکوف در این پژوهش تنها یک ابزار تحلیل نظری نیست، بلکه بخشی از فرایند تعیین وضعیت گره در شبیه‌سازی شبکه است.

۳-۲. استفاده از زنجیره مارکوف در مدل‌سازی وضعیت گره

تونچ و آکار در پژوهشی، مدلی مبتنی بر صف سیال مارکوف برای یک دستگاه متصل به شبکه با قابلیت برداشت انرژی و حسگری تطبیقی ارائه کرده‌اند. در این پژوهش، فرایند برداشت انرژی با استفاده از یک زنجیره مارکوف زمان‌پیوسته مدل شده و سپس این مدل با یک سیستم صف ترکیب شده است. هدف اصلی پژوهش، بررسی احتمال ازکارافتادن باتری دستگاه در یک بازه زمانی مشخص و ارزیابی روش‌های مدیریت انرژی بوده است. در این مدل، نرخ حسگری نیز می‌تواند با توجه به وضعیت انرژی دستگاه تغییر کند[۳].

ارتباط این پژوهش با مقاله حاضر در استفاده از زنجیره مارکوف برای نمایش وضعیت متغیر سیستم و ارتباط این وضعیت با فعالیت حسگری است. با این حال، تمرکز اصلی تونچ و آکار بر مدیریت انرژی و احتمال خرابی باتری قرار دارد، در حالی که در مقاله حاضر از زنجیره مارکوف برای تغییر وضعیت گره در طول اجرای شبیه‌سازی استفاده می‌شود. در روش پیشنهادی، هر گره می‌تواند در یکی از چهار وضعیت انرژی قرار گیرد و با توجه به احتمال‌های انتقال، در مرحله بعد در همان وضعیت باقی بماند یا به وضعیت دیگری منتقل شود. سپس وضعیت جدید گره بر نرخ نمونه‌برداری اثر می‌گذارد. در نتیجه، میزان داده تولیدشده در دوره‌های مختلف شبیه‌سازی ثابت نخواهد بود.

۳-۳ .نمونه‌برداری تطبیقی در شبکه‌های حسگر

سربینوفسکی و همکاران الگوریتمی برای نمونه‌برداری تطبیقی آگاه از انرژی در شبکه‌های حسگر بی‌سیم ارائه کرده‌اند. در این روش، نرخ نمونه‌برداری با توجه به میزان انرژی موجود در گره تغییر می‌کند. هدف از این کار، کاهش مصرف غیرضروری انرژی و افزایش مدت زمان فعالیت گره است. روش پیشنهادی با استفاده از داده‌های واقعی برداشت انرژی و شبیه‌سازی مورد ارزیابی قرار گرفته است [۴]. چنگ و همکاران نیز نشان داده‌اند که مدل‌سازی مبتنی بر میدان تصادفی مارکوف می‌تواند برای زمان‌بندی سرویس‌دهی گره‌ها مورد استفاده قرار گیرد. [۵].

این مطالعه با بخش نمونه‌برداری تطبیقی مقاله حاضر ارتباط مستقیمی دارد؛ زیرا در هر دو روش نرخ نمونه‌برداری ثابت نیست و با شرایط گره تغییر می‌کند. تفاوت اصلی در نحوه تعیین این شرایط است. در روش سربینوفسکی و همکاران، میزان انرژی موجود در گره مبنای تغییر نرخ نمونه‌برداری قرار می‌گیرد، در حالی که در مقاله حاضر وضعیت گره ابتدا با استفاده از مدل احتمالاتی و زنجیره مارکوف تعیین می‌شود و سپس وضعیت به‌دست‌آمده برای انتخاب نرخ نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در نتیجه، در روش پیشنهادی مقاله حاضر تغییر نرخ نمونه‌برداری به تغییر وضعیت احتمالی گره وابسته است. این موضوع باعث می‌شود میزان داده تولیدشده در دوره‌های مختلف شبیه‌سازی تغییر کند و شبکه تنها با یک نرخ ثابت تولید داده شبیه‌سازی نشود.


۳-۴. صف‌بندی و اولویت‌بندی داده‌ها در شبکه‌های حسگر

در شبکه‌های حسگر، همه بسته‌های تولیدشده اهمیت یکسانی ندارند. برای مثال، در سامانه‌های نظارتی ممکن است بخشی از داده‌ها نشان‌دهنده یک وضعیت غیرعادی باشند و لازم باشد سریع‌تر از داده‌های معمولی منتقل شوند. در چنین شرایطی، استفاده از صف‌بندی اولویت‌دار می‌تواند باعث شود داده‌های مهم‌تر زمان انتظار کمتری داشته باشند. کیم و همکاران در پژوهشی، مسئله ارائه خدمات با اولویت‌های مختلف را در شبکه‌های حسگر کم‌توان بررسی کرده‌اند. در این پژوهش، برای داده‌ها و دستگاه‌های مختلف سطوح متفاوتی از اولویت در نظر گرفته شده و سازوکارهای ارائه خدمات متمایز مورد بررسی قرار گرفته‌اند. عملکرد این سازوکارها نیز با استفاده از یک مدل ریاضی مبتنی بر زنجیره مارکوف گسسته بررسی شده و معیارهایی مانند توان عملیاتی، تأخیر و احتمال حذف بسته مورد تحلیل قرار گرفته است[۶].

این پژوهش از نظر توجه به اهمیت متفاوت داده‌ها و استفاده از صف‌بندی اولویت‌دار با مقاله حاضر ارتباط دارد. در شبکه حسگر بدنی نیز همه داده‌ها اهمیت یکسانی ندارند و اطلاعات مربوط به شرایط غیرعادی می‌تواند نسبت به داده‌های عادی اولویت بیشتری داشته باشد. تفاوت اصلی این است که در پژوهش کیم و همکاران تمرکز بر ارائه خدمات متفاوت به بسته‌ها در شبکه حسگر است، اما در مقاله حاضر اولویت‌بندی داده‌ها بخشی از فرایند کلی شبیه‌سازی شبکه محسوب می‌شود. در این روش، داده‌ها پس از تولید بر اساس وضعیت خود در صف عادی یا صف اورژانسی قرار می‌گیرند.

۳-۵. معماری روش پیشنهادی

با توجه به مطالعات بررسی‌شده، در این مقاله تلاش شده است مدل مارکوف، نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار در یک فرایند واحد شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گیرند. روند کلی روش پیشنهادی در شکل ۱ نشان داده شده است.




شکل ۱. معماری کلی روش پیشنهادی و روند تولید، اولویت‌بندی و انتقال داده‌ها

در روش پیشنهادی، ابتدا داده‌های حسگر دریافت می‌شوند و وضعیت آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. سپس وضعیت انرژی گره بر اساس مقدار انرژی باقی‌مانده تعیین می‌شود و انتقال میان وضعیت قبلی و وضعیت جدید ثبت می‌گردد. وضعیت به‌دست‌آمده در تعیین نرخ نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و در نتیجه نرخ تولید داده در دوره‌های مختلف

می‌تواند تغییر کند. پس از تولید داده، برای هر داده امتیاز وضعیت محاسبه می‌شود و داده‌ها بر اساس مقدار امتیاز در صف عادی یا صف اورژانسی قرار می‌گیرند. به این ترتیب، وضعیت گره، نرخ نمونه‌برداری، میزان تولید داده و دسته‌بندی داده‌ها در فرایند شبیه‌سازی به یکدیگر مرتبط می‌شوند.

۳-۶. مدل زنجیره مارکوف

ساختار زنجیره مارکوف استفاده‌شده در شبیه‌سازی در شکل ۲ نشان داده شده است.




شکل ۲. زنجیره مارکوف چهارحالته مورد استفاده برای مدل‌سازی وضعیت انرژی گره

در این مدل، وضعیت انرژی گره با چهار حالت نمایش داده می‌شود. حالت «الف» بیانگر سطح انرژی زیاد، حالت «ب» نشان‌دهنده سطح انرژی متوسط، حالت «ج» بیانگر سطح انرژی کاهش‌یافته و حالت «د» نشان‌دهنده وضعیت بحرانی است. در طول اجرای شبیه‌سازی، مقدار انرژی باقی‌مانده گره بررسی شده و بر اساس آن، وضعیت گره در یکی از این چهار حالت قرار می‌گیرد. سپس وضعیت قبلی و وضعیت جدید گره با یکدیگر مقایسه شده و انتقال مشاهده‌شده ثبت می‌شود. از انتقال‌های ثبت‌شده برای محاسبه احتمال‌های مربوط به ماندن در یک حالت یا تغییر وضعیت استفاده می‌شود. بنابراین، شکل ۲ ساختار چهارحالته مورد استفاده برای نمایش وضعیت انرژی گره را نشان می‌دهد و مبنایی برای تحلیل تغییرات وضعیت حسگرها در طول شبیه‌سازی فراهم می‌کند.

۳-۷. نتایج شبیه‌سازی و تحلیل آن‌ها

برای ارزیابی روش پیشنهادی، شبیه‌سازی با استفاده از زبان برنامه‌نویسی پایتون انجام شده است. در مدل شبیه‌سازی، چهار گره حسگر و یک ایستگاه پایه در نظر گرفته شده است. چهار حسگر، داده‌های مربوط به فشار خون سیستولیک، ضربان قلب، نرخ تنفس و میزان اشباع اکسیژن خون را دریافت می‌کنند. در هر مرحله از شبیه‌سازی، وضعیت گره‌ها با استفاده از زنجیره مارکوف به‌روزرسانی شده و سپس نرخ نمونه‌برداری متناسب با وضعیت به‌دست‌آمده تعیین می‌شود. داده‌های تولیدشده پس از آن وارد فرایند صف‌بندی می‌شوند و بر اساس اهمیت خود در صف مناسب قرار می‌گیرند.


۱-۷-۳. توزیع زمان حضور حسگرها در حالت‌های مختلف



شکل ۳. توزیع زمان حضور چهار حسگر در حالت‌های مختلف زنجیره مارکوف

شکل ۳ توزیع زمان حضور چهار حسگر را در حالت‌های مختلف در طول اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌شود، زمان حضور حسگرها در حالت‌های مختلف یکسان نیست و هر حسگر رفتار متفاوتی را در طول شبیه‌سازی نشان می‌دهد. برخی از حسگرها زمان بیشتری را در حالت‌های دارای انرژی بالاتر سپری کرده‌اند، در حالی که حسگر مربوط به نرخ تنفس زمان بیشتری را در حالت ج قرار داده است. این تفاوت نشان می‌دهد که وضعیت حسگرها در طول اجرای شبیه‌سازی ثابت نیست و امکان قرارگیری آن‌ها در حالت‌های مختلف وجود دارد. بنابراین، مدل چهارحالته می‌تواند تفاوت وضعیت انرژی حسگرهای مختلف را در محیط شبیه‌سازی نشان دهد.

۲-۷-۳. احتمال باقی‌ماندن در هر حالت



شکل ۴. احتمال خودانتقالی حسگرها در حالت‌های مختلف

شکل ۴ احتمال خودانتقالی حسگرها در حالت‌های مختلف را نشان می‌دهد. منظور از خودانتقالی، باقی ماندن حسگر در همان حالت در دو مرحله متوالی شبیه‌سازی است. این احتمال‌ها بر اساس انتقال‌های ثبت‌شده در طول اجرای برنامه به دست می‌آیند و می‌توانند میزان پایداری وضعیت‌های مختلف را نشان دهند. همان‌طور که در شکل مشاهده

می‌شود، مقدار خودانتقالی برای حسگرهای مختلف یکسان نیست. برای مثال، حسگر نرخ تنفس در حالت ج احتمال خودانتقالی بیشتری نشان می‌دهد که با زمان حضور بیشتر این حسگر در همین حالت در شکل ۳ هماهنگ است. در مقابل، برخی حسگرها احتمال خودانتقالی بیشتری در حالت‌های الف یا ب دارند. بنابراین، شکل‌های ۳ و ۴ در کنار یکدیگر تفاوت رفتار حسگرها و میزان پایداری حالت‌های مختلف را در اجرای شبیه‌سازی نشان می‌دهند.

۳-۷-۳. تغییر نرخ نمونه‌برداری

یکی از نتایج مهم شبیه‌سازی، تغییر نرخ نمونه‌برداری در طول اجرای مدل است. در روش پیشنهادی، نرخ نمونه‌برداری ثابت در نظر گرفته نشده است، بلکه با توجه به وضعیت فعلی گره تغییر می‌کند.در حالت‌های دارای انرژی بیشتر، نرخ نمونه‌برداری بالاتر انتخاب می‌شود و با کاهش سطح انرژی، نرخ نمونه‌برداری کاهش می‌یابد. در نتیجه، تعداد داده‌های تولیدشده در دوره‌های مختلف یکسان نخواهد بود.

بر اساس خروجی اجرای شبیه‌سازی، نرخ نمونه‌برداری در بازه مورد بررسی از مقدار حداقل ۱۰ نمونه در هر دوره تا حدود ۸۳/۴۵ نمونه در هر دوره تغییر کرده است. این تغییر نشان می‌دهد که مدل پیشنهادی توانسته است رابطه میان وضعیت گره و نرخ تولید داده را در طول شبیه‌سازی برقرار کند. اهمیت این نتیجه در آن است که در یک مدل با نرخ نمونه‌برداری ثابت، میزان داده تولیدشده در دوره‌های مختلف تقریباً ثابت خواهد بود؛ اما در مدل پیشنهادی، تغییر وضعیت احتمالی گره باعث تغییر نرخ نمونه‌برداری و در نتیجه تغییر میزان داده تولیدشده می‌شود.

۳-۸. بررسی رفتار صف و اولویت داده‌ها

پس از تولید داده، بسته‌ها وارد سیستم صف می‌شوند. در این مرحله، داده‌ها بر اساس وضعیت خود به دو گروه عادی و اورژانسی تقسیم می‌شوند. هدف از این تقسیم‌بندی، اختصاص خدمت سریع‌تر به داده‌هایی است که اهمیت بیشتری دارند. در این مدل، داده‌هایی که امتیاز وضعیت آن‌ها از آستانه تعیین‌شده بیشتر باشد، در صف اورژانسی قرار می‌گیرند و سایر داده‌ها وارد صف عادی می‌شوند. بنابراین، افزایش یا کاهش میزان داده‌های تولیدشده تنها بر حجم ورودی شبکه اثر نمی‌گذارد، بلکه می‌تواند ترکیب داده‌های موجود در دو صف را نیز تغییر دهد.

این موضوع با مدل مارکوف ارتباط دارد؛ زیرا تغییر وضعیت گره می‌تواند نرخ نمونه‌برداری و تعداد داده‌های تولیدشده را تغییر دهد و در نتیجه تعداد بسته‌های ورودی به صف نیز تغییر کند. به عبارت دیگر، اثر مدل مارکوف فقط در بخش وضعیت انرژی باقی نمی‌ماند و به بخش تولید داده و صف شبکه نیز منتقل می‌شود.

۳-۹ .مقایسه روش پیشنهادی با مطالعات پیشین

بررسی مطالعات پیشین نشان می‌دهد که مدل‌سازی احتمالاتی، نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار هر یک به‌صورت جداگانه یا در ترکیب‌های محدود برای تحلیل شبکه‌های حسگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند. ابوالشیخ و همکاران، کاربرد فرایندهای تصمیم‌گیری مارکوف را در مسائل مختلف شبکه‌های حسگر بررسی کرده‌اند و نشان داده‌اند که مدل‌های مارکوف می‌توانند برای نمایش شرایط متغیر و تصمیم‌گیری در شبکه‌های دارای عدم قطعیت مورد استفاده قرار گیرند [۲]. تونچ و آکار نیز با ارائه یک مدل صف سیال مارکوف، ارتباط میان وضعیت انرژی، برداشت انرژی، حسگری تطبیقی و رفتار صف را بررسی کرده‌اند [۳]. این پژوهش از نظر استفاده هم‌زمان از مدل مارکوف و مفاهیم صف با روش حاضر ارتباط دارد، اما هدف اصلی آن تحلیل رفتار انرژی و احتمال ازکارافتادن باتری دستگاه است.

سربینوفسکی و همکاران، نمونه‌برداری تطبیقی را با هدف مدیریت مصرف انرژی در شبکه‌های حسگر دارای برداشت انرژی بررسی کرده‌اند و تغییر نرخ نمونه‌برداری را بر اساس شرایط انرژی گره مورد توجه قرار داده‌اند [۴]. همچنین، کیم و همکاران مسئله ارائه خدمات متمایز بر اساس اولویت داده‌ها را در شبکه‌های حسگر بررسی کرده‌اند و معیارهایی مانند تأخیر، توان عملیاتی و احتمال حذف بسته را مورد توجه قرار داده‌اند [۶]. بنابراین، این مطالعات هر یک بخش مهمی از مسئله مورد بررسی در پژوهش حاضر را پوشش می‌دهند، اما در مقاله حاضر تلاش شده است این مؤلفه‌ها در یک زنجیره فرایندی واحد در محیط شبیه‌سازی قرار گیرند.

در روش پیشنهادی، ابتدا وضعیت گره با استفاده از یک مدل چهارحالته مبتنی بر زنجیره مارکوف تعیین می‌شود. سپس وضعیت حاصل برای تعیین نرخ نمونه‌برداری مورد استفاده قرار می‌گیرد و تغییر نرخ نمونه‌برداری باعث تغییر میزان داده تولیدشده در دوره‌های مختلف می‌شود. در مرحله بعد، داده‌های تولیدشده بر اساس اهمیت در صف عادی یا صف اورژانسی قرار می‌گیرند. در نتیجه، ارتباط میان این مؤلفه‌ها به‌صورت «تغییر وضعیت گره ⟶ تغییر نرخ نمونه‌برداری ⟶ تغییر میزان تولید داده ⟶ ورود به صف و تعیین اولویت» در مدل شبیه‌سازی برقرار می‌شود.

تفاوت اصلی روش پیشنهادی با مطالعات پیشین، بنابراین، صرفاً استفاده از زنجیره مارکوف یا نمونه‌برداری تطبیقی نیست؛ زیرا این مفاهیم پیش‌تر نیز در پژوهش‌های مختلف بررسی شده‌اند. نوآوری مورد نظر در این مقاله، ترکیب این مؤلفه‌ها در یک فرایند شبیه‌سازی واحد و بررسی اثر تغییر احتمالی وضعیت گره بر تولید و مدیریت داده است .به این ترتیب، مدل پیشنهادی امکان مشاهده زنجیره اثرگذاری تغییر وضعیت گره بر نرخ تولید داده و سپس بر نحوه ورود داده‌ها به صف را فراهم می‌کند.

البته مقایسه حاضر بر اساس هدف، ساختار مدل و مؤلفه‌های مورد استفاده انجام شده است و از آنجا که آزمایش‌های این پژوهش با تنظیمات و پارامترهای مشخص انجام شده‌اند، نمی‌توان بر اساس نتایج فعلی برتری عددی روش پیشنهادی نسبت به تمام روش‌های پیشین را ادعا کرد. برای مقایسه کمی دقیق‌تر، لازم است در پژوهش‌های آینده، مدل پیشنهادی و روش‌های مرجع تحت شرایط یکسان از نظر تعداد گره‌ها، مدت شبیه‌سازی، نرخ تولید داده، مصرف انرژی و سیاست صف مورد آزمایش قرار گیرند.

۴. نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این پژوهش، یک روش شبیه‌سازی برای بررسی رفتار متغیر شبکه با استفاده از مدل‌سازی احتمالاتی مبتنی بر زنجیره مارکوف ارائه شد. در روش پیشنهادی، وضعیت انرژی گره‌ها در چهار حالت مدل‌سازی شد و تغییر وضعیت گره در طول اجرای شبیه‌سازی به‌عنوان عاملی برای تنظیم نرخ نمونه‌برداری در نظر گرفته شد. همچنین، داده‌های تولیدشده بر اساس اهمیت در دو صف عادی و اورژانسی قرار گرفتند تا تفاوت اهمیت داده‌ها در فرایند انتقال قابل مدل‌سازی باشد.

نتایج شبیه‌سازی نشان داد که وضعیت چهار حسگر در طول اجرای مدل یکسان نبوده و هر حسگر الگوی متفاوتی از حضور در حالت‌های انرژی داشته است. همچنین، نرخ نمونه‌برداری ثابت باقی نمانده و در اجرای مورد بررسی از ۱۰ نمونه در هر دوره تا حدود ۴۵٫۸۳ نمونه در هر دوره تغییر کرده است. این تغییر نشان می‌دهد که استفاده از وضعیت احتمالی گره به‌عنوان ورودی تصمیم‌گیری، امکان ایجاد رفتار متغیر در میزان تولید داده را فراهم می‌کند. علاوه بر این، تقسیم داده‌ها میان صف عادی و اورژانسی نشان داد که می‌توان تفاوت اهمیت اطلاعات را نیز در فرایند شبیه‌سازی شبکه وارد کرد.

مقایسه با مطالعات پیشین نشان می‌دهد که بخش‌های مختلف روش پیشنهادی بر پایه ایده‌هایی است که پیش‌تر در پژوهش‌های مرتبط بررسی شده‌اند. برای نمونه، ابوالشیخ و همکاران کاربرد مدل‌های مارکوف را در شبکه‌های حسگر بررسی کرده‌اند [۲]، تونچ و آکار ارتباط میان مدل مارکوف، انرژی، حسگری تطبیقی و صف را مورد مطالعه قرار داده‌اند [۳]، سربینوفسکی و همکاران بر نمونه‌برداری تطبیقی آگاه از انرژی تمرکز داشته‌اند [۴] و کیم و همکاران نیز مسئله اولویت‌بندی و ارائه خدمات متفاوت به داده‌ها را بررسی کرده‌اند [۶]. تفاوت روش حاضر در این است که این مؤلفه‌ها در یک فرایند شبیه‌سازی به یکدیگر متصل شده‌اند؛ به‌گونه‌ای که تغییر وضعیت گره از طریق مدل مارکوف می‌تواند بر نرخ نمونه‌برداری، میزان تولید داده و در ادامه بر ورود داده‌ها به صف اثر بگذارد.

بنابراین، نتیجه اصلی پژوهش حاضر را می‌توان ایجاد یک چارچوب شبیه‌سازی پویا برای ارتباط دادن وضعیت احتمالی گره با تولید و مدیریت داده دانست. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که استفاده از پارامترهای متغیر مبتنی بر وضعیت گره می‌تواند نسبت به فرض وضعیت و نرخ نمونه‌برداری ثابت، رفتار متنوع‌تری را در محیط شبیه‌سازی ایجاد کند. با این حال، نتایج عددی ارائه‌شده به پارامترها و تنظیمات شبیه‌سازی وابسته هستند و برای اثبات برتری روش پیشنهادی از نظر مصرف انرژی، تأخیر، طول صف یا طول عمر شبکه، به آزمایش‌های مقایسه‌ای بیشتری نیاز است.

از محدودیت‌های پژوهش حاضر می‌توان به تعداد محدود گره‌ها، مدت مشخص شبیه‌سازی و استفاده از چهار حالت برای نمایش وضعیت انرژی اشاره کرد. همچنین، در آزمایش انجام‌شده حسگرها وارد حالت بحرانی نشده‌اند و بنابراین نمی‌توان از نتایج فعلی درباره رفتار شبکه در شرایط تخلیه شدید انرژی نتیجه‌گیری قطعی کرد.

برای ادامه پژوهش، پیشنهاد می‌شود روش پیشنهادی با یک مدل دارای نرخ نمونه‌برداری ثابت و همچنین با روش‌های موجود نمونه‌برداری تطبیقی تحت شرایط یکسان مقایسه شود. بررسی معیارهایی مانند مصرف انرژی، میانگین تأخیر، طول متوسط صف، نرخ افت بسته، توان عملیاتی و طول عمر شبکه می‌تواند ارزیابی کمی دقیق‌تری از عملکرد روش ارائه کند. همچنین افزایش تعداد گره‌ها، افزایش مدت شبیه‌سازی و تغییر احتمال‌های انتقال زنجیره مارکوف می‌تواند برای بررسی پایداری مدل و رفتار آن در شرایط مختلف مورد استفاده قرار گیرد.

در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب زنجیره مارکوف با نمونه‌برداری تطبیقی و صف‌بندی اولویت‌دار می‌تواند یک رویکرد مناسب برای شبیه‌سازی شبکه‌هایی باشد که وضعیت گره‌ها و میزان تولید داده در طول زمان تغییر می‌کند .این رویکرد می‌تواند پایه‌ای برای توسعه مدل‌های کامل‌تر و انجام مقایسه‌های کمی گسترده‌تر در شبیه‌سازی شبکه‌های پویا باشد.

۵. منابع

[1] Chen, B., & Pompili, D. (2011). Transmission of patient vital signs using wireless body area networks. *Mobile Networks and Applications*, 16(6), 663–682. https://doi.org/10.1007/s11036-010-0253-7
[2] Abolsheikh, M., Huang, D. T., Niyato, D., Tan, H. P., & Lin, S. (2015). Markov decision processes with applications in wireless sensor networks: A survey. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 17(3), 1239–1267. https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2420686
[3] Tunc, C., & Akar, N. (2017). Markov fluid queue model for an IoT device with energy harvesting and adaptive sensing. *Performance Evaluation*, 111, 1–16. https://doi.org/10.1016/j.peva.2017.03.004
[4] Srbinovski, B., Magno, M., Edwards-Murphy, F., Pakrashi, V., & Popovici, E. (2016). An energy aware adaptive sampling algorithm for energy harvesting wireless sensor networks with energy hungry sensors. *Sensors*, 16(4), 448. https://doi.org/10.3390/s16040448
[5] Cheng, H., Su, Z., Yurt, J., & Chen, G. (2014). Service-oriented node scheduling scheme for wireless sensor networks using Markov random field model. *Sensors*, 14(11), 20940–20962. https://doi.org/10.3390/s141120940
[6] Kim, E., Kim, M., Youm, S., Choi, S., & Kang, C. (2007). Priority-based service differentiation scheme for IEEE 802.15.4 sensor networks. *AEU - International Journal of Electronics and Communications*, 61(2), 69–81. https://doi.org/10.1016/j.aeue.2006.02.004
[7] Alippi, C., Anastasi, G., Di Francesco, M., & Roveri, M. (2010). An adaptive sampling algorithm for effective energy management in wireless sensor networks with energy-hungry sensors. *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 59(2), 335–344. https://doi.org/10.1109/TIM.2009.2023818
[8] Yick, J., Mukherjee, B., & Ghosal, D. (2008). Wireless sensor network survey. *Computer Networks*, 52(12), 2292–2330. https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.04.002
[9] Bhandari, S., & Moh, S. (2016). A priority-based adaptive MAC protocol for wireless body area networks. *Sensors*, 16(3), 401. https://doi.org/10.3390/s16030401
[10] Royal College of Physicians. (2017). *National Early Warning Score (NEWS) 2: Standardising the assessment of acute-illness severity in the NHS*. RCP.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

ارائه چارچوب ترکیبی کنترل پیش‌بین مبتنی بر مدل و هوش مصنوعی برای کنترل تطبیقی و پیش‌بینانه مبدل‌های الکترونیک قدرت در سامانه‌های انرژی هوشمند

کسری موسوی[۱]، کیان موسوی [۲]، معصومه سیدی [۳]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،
kasramusavi17@gmail.com
[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،
kianmusavi219@gmail.com
[۳] استادیار، دانشگاه آیندگان تنکابن m.seyedi54@gmail.com

چکیده

مبدل‌های الکترونیک قدرت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اجزای سامانه‌های نوین انرژی، نقش بنیادینی در تبدیل، کنترل و مدیریت جریان توان الکتریکی ایفا می‌کنند و توسعه آن‌ها ارتباط مستقیمی با گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، ریزشبکه‌ها، خودروهای الکتریکی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و شبکه‌های هوشمند دارد. افزایش پیچیدگی ساختار این سامانه‌ها، تغییرات سریع شرایط بهره‌برداری، حضور منابع تولید پراکنده و نیاز به عملکرد بلادرنگ موجب شده است که روش‌های کنترلی متداول مبتنی بر مدل، اگرچه همچنان از اهمیت بالایی برخوردار هستند، در بسیاری از کاربردهای پیشرفته با محدودیت‌هایی نظیر وابستگی به مدل دقیق، کاهش عملکرد در برابر عدم قطعیت‌ها و دشواری تنظیم پارامترها مواجه شوند. در چنین شرایطی، استفاده از هوش مصنوعی به‌عنوان یک لایه هوشمند تصمیم‌گیری، فرصت جدیدی را برای توسعه کنترل‌کننده‌های تطبیقی، پیش‌بینانه و خودیادگیر فراهم کرده است. این مقاله با رویکردی مروری و تحلیلی، جدیدترین دستاوردهای علمی در زمینه به‌کارگیری هوش مصنوعی در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت را بررسی می‌کند. ابتدا مبانی نظری مبدل‌های قدرت، مدل‌سازی دینامیکی و روش‌های کنترل کلاسیک و پیشرفته مرور شده و سپس کاربرد الگوریتم‌های یادگیری ماشین، یادگیری عمیق، یادگیری تقویتی و کنترل پیش‌بین مبتنی بر داده در طراحی کنترل‌کننده‌های هوشمند تحلیل می‌شود. همچنین فناوری‌های نوظهوری نظیر دوقلوی دیجیتال، هوش مصنوعی لبه‌ای، هوش مصنوعی قابل‌توضیح و مدل‌های فیزیک‌محور مورد بررسی قرار گرفته و چالش‌های محاسباتی، قابلیت اعتماد، امنیت سایبری و الزامات پیاده‌سازی صنعتی آن‌ها تحلیل می‌شود.

واژه‌هاي كليدي


هوش مصنوعی، کنترل تطبیقی، کنترل پیش‌بین، مبدل الکترونیک قدرت، سامانه انرژی هوشمند

مقدمه

تحول جهانی در صنعت انرژی طی دو دهه اخیر، الکترونیک قدرت را از یک فناوری پشتیبان به یکی از ارکان اصلی سامانه‌های انرژی هوشمند تبدیل کرده است. تقریباً تمامی زیرساخت‌های مدرن انرژی، از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، ریزشبکه‌ها و شبکه‌های هوشمند، برای تبدیل، تنظیم و مدیریت توان الکتریکی به مبدل‌های الکترونیک قدرت وابسته هستند. این مبدل‌ها با استفاده از کلیدهای نیمه‌هادی پرسرعت، امکان تبدیل انرژی الکتریکی میان سطوح مختلف ولتاژ و جریان و همچنین میان سامانه‌های AC و DC را با بازده بالا فراهم می‌کنند. افزایش نفوذ منابع تجدیدپذیر، توسعه سامانه‌های ذخیره‌سازی و رشد بارهای هوشمند موجب شده است که الزامات عملکردی مبدل‌های قدرت به‌طور چشمگیری افزایش یابد و نیاز به کنترل‌کننده‌هایی با قابلیت تصمیم‌گیری سریع، تحمل عدم قطعیت و سازگاری با شرایط متغیر بیش از گذشته احساس شود. در روش‌های سنتی، طراحی کنترل‌کننده عمدتاً بر پایه مدل‌های ریاضی دقیق انجام می‌شود. کنترل‌کننده‌هایPI ، PID، کنترل فضای حالت، کنترل مقاوم و کنترل پیش‌بین نمونه‌هایی از این رویکرد هستند. اگرچه این روش‌ها در بسیاری از کاربردهای صنعتی عملکرد موفقی داشته‌اند، اما در مواجهه با تغییر پارامترهای سیستم، عدم قطعیت‌های محیطی، غیرخطی بودن شدید رفتار مبدل‌ها و پیچیدگی روزافزون سامانه‌های انرژی با محدودیت‌هایی روبه‌رو می‌شوند. علاوه بر این، استخراج مدل دقیق برای بسیاری از سامانه‌های واقعی هزینه‌بر و گاهی غیرممکن است و همین موضوع موجب کاهش دقت و کارایی کنترل‌کننده‌های مبتنی بر مدل می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در حوزه هوش مصنوعی، به‌ویژه در یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی، افق جدیدی را در طراحی کنترل‌کننده‌های هوشمند برای مبدل‌های قدرت گشوده است. برخلاف کنترل‌کننده‌های سنتی که عملکرد آن‌ها عمدتاً بر روابط تحلیلی از پیش تعریف‌شده متکی است، الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند الگوهای پیچیده موجود در داده‌های عملیاتی را استخراج کرده، رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی کنند و سیاست‌های کنترلی را به‌صورت برخط به‌روزرسانی نمایند. این ویژگی‌ها موجب شده است که هوش مصنوعی نه به‌عنوان جایگزین کامل روش‌های کلاسیک، بلکه به‌عنوان یک لایه هوشمند مکمل برای افزایش انعطاف‌پذیری، پایداری و بهره‌وری سامانه‌های الکترونیک قدرت مطرح شود.

بیان مسئله

الکترونیک قدرت طی سه دهه اخیر از یک فناوری صرفاً مبدل انرژی به یکی از ارکان اساسی زیرساخت‌های هوشمند انرژی تبدیل شده است. امروزه تقریباً تمامی سامانه‌های نوین تولید، انتقال، ذخیره‌سازی و مصرف انرژی، از نیروگاه‌های خورشیدی و بادی گرفته تا خودروهای الکتریکی، ریزشبکه‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی باتری و شبکه‌های توزیع هوشمند، برای انجام فرآیندهای تبدیل و مدیریت توان الکتریکی به مبدل‌های الکترونیک قدرت وابسته هستند. افزایش سهم منابع تولید پراکنده، رشد بارهای غیرخطی و توسعه شبکه‌های هوشمند موجب شده است که عملکرد مبدل‌های قدرت بیش از هر زمان دیگری بر کیفیت توان، راندمان انرژی، قابلیت اطمینان و پایداری کل سامانه تأثیرگذار باشد. ازاین‌رو، طراحی راهبردهای کنترلی پیشرفته برای این مبدل‌ها به یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پژوهشی در مهندسی برق تبدیل شده است (Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021).



شکل ۱- ساختار کلی ارتباط بین هوش مصنوعی، کنترل پیشرفته و مبدل‌های قدرت

مبدل‌های قدرت در سامانه‌های انرژی جدید باید به‌صورت همزمان پاسخ دینامیکی سریع، ریپل پایین، اعوجاج هارمونیکی کم، راندمان بالا و پایداری مناسب را تأمین کنند. تحقق این اهداف در شرایطی که بار، منابع تجدیدپذیر، دما، پارامترهای اجزای مدار و شرایط شبکه به‌طور مداوم تغییر می‌کنند، دشوار است. در چنین شرایطی، مدل ثابت سیستم ممکن است نتواند رفتار واقعی مبدل را در تمام نقاط کاری نمایش دهد و کنترل‌کننده مبتنی بر آن با افت عملکرد مواجه شود.(Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021)

یکی از چالش‌های مهم، افزایش غیرخطی‌بودن و پیچیدگی سامانه‌های انرژی است. مبدل‌ها دیگر به‌صورت مستقل عمل نمی‌کنند، بلکه با منابع تجدیدپذیر، باتری‌ها، بارهای هوشمند، شبکه‌های ارتباطی و سایر مبدل‌ها در تعامل‌اند. ازاین‌رو، روش‌های داده‌محور و هوش مصنوعی مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ زیرا می‌توانند روابط پیچیده میان متغیرهای ولتاژ، جریان، توان، دما، وضعیت شارژ و شرایط محیطی را از داده‌های واقعی استخراج کنند.(Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025)

با وجود این مزایا، کنترل هوشمند نیز با چالش‌هایی نظیر نیاز به داده کافی و باکیفیت، هزینه محاسباتی، قابلیت توضیح تصمیمات، امنیت سایبری، تضمین پایداری و انتقال مدل از شبیه‌سازی به سامانه واقعی مواجه است. بنابراین، مسیر آینده به سمت معماری‌های ترکیبی حرکت می‌کند که در آن مدل فیزیکی، کنترل پیش‌بین و الگوریتم‌های یادگیری در یک ساختار یکپارچه قرار می‌گیرند.(Chen et al., 2025; Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025)

اهداف پژوهش

تبیین مبانی نظری کنترل هوشمند در مبدل‌های الکترونیک قدرت

ارزیابی جامع الگوریتم‌های مختلف هوش مصنوعی و مقایسه قابلیت‌های آن‌ها در کنترل تطبیقی و پیش‌بینانه مبدل‌های قدرت


بررسی روند همگرایی فناوری‌های نوظهور با کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

تحلیل شکاف‌های علمی موجود و ارائه مسیرهای آینده پژوهش

مبانی مبدل‌های الکترونیک قدرت و نقش آن‌ها در سامانه‌های انرژی هوشمند

مبدل‌های الکترونیک قدرت وظیفه تبدیل سطح ولتاژ، جریان، فرکانس و جهت انتقال توان را بر عهده دارند. از نظر ساختاری، چهار گروه اصلی شاملDC/DC ، DC/AC، AC/DCو AC/AC هستند. در سامانه‌های انرژی هوشمند، مبدل‌های DC/DC و اینورترهای متصل به شبکه اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا منابع تجدیدپذیر و سامانه‌های ذخیره‌سازی عمدتاً با شبکه DC یا واسط DC در ارتباط‌اند.(Maksimović & Erickson, 2020; Blaabjerg et al., 2021)

در میان توپولوژی‌هایDC/DC ، Buckبرای کاهش ولتاژ، Boostبرای افزایش ولتاژ و Buck-Boost برای عملکرد افزاینده-کاهنده استفاده می‌شوند. توپولوژی‌های Cuk، SEPICو Zeta نیز در کاربردهای خاص مورد استفاده قرار می‌گیرند. انتخاب توپولوژی تابعی از نسبت تبدیل، سطح توان، راندمان، ریپل جریان، پیچیدگی کلیدزنی و الزامات کاربرد است. جدول ۱ می‌تواند این توپولوژی‌ها را به‌صورت فشرده مقایسه کند.



شکل ۲- معماری نقش مبدل‌های الکترونیک قدرت در سامانه‌های انرژی هوشمند

جدول ۱. مقایسه روش‌های کنترل مبدل‌های قدرت

روش	نیاز به مدل	سازگاری	پیش‌بینی	یادگیری	کاربرد بلادرنگ
PI/PID	زیاد	کم	ندارد	ندارد	بسیار مناسب
کنترل مقاوم	زیاد	متوسط	محدود	ندارد	مناسب
کنترل تطبیقی	متوسط	زیاد	محدود	محدود	مناسب
MPC	زیاد	متوسط	دارد	ندارد	وابسته به سخت‌افزار
AI-Based	کم	بسیار زیاد	دارد	دارد	وابسته به سخت‌افزار
MPC-AI	متوسط	بسیار زیاد	دارد	دارد	بسیار مناسب

ماهیت کلیدزنی باعث می‌شود مبدل‌های قدرت رفتاری غیرخطی و هیبریدی داشته باشند. مدل کلیدزنی، رفتار لحظه‌ای مدار را با دقت بالا نمایش می‌دهد، اما پیچیدگی آن استفاده مستقیم در طراحی کنترل‌کننده را دشوار می‌کند. به همین دلیل، مدل‌های میانگین و فضای حالت در طراحی کنترل‌کننده‌های کلاسیک، پیش‌بین و هوشمند کاربرد گسترده‌تری دارند (Middlebrook & Ćuk, 1976; Maksimović et al., 2001).

مدل فضای حالت رفتار دینامیکی سیستم را با مجموعه‌ای از معادلات دیفرانسیل مرتبه اول نمایش می‌دهد. متغیرهایی مانند جریان سلف و ولتاژ خازن معمولاً به‌عنوان متغیر حالت انتخاب می‌شوند. این مدل مبنای تحلیل پایداری، طراحی کنترل‌کننده و توسعه مدل‌های پیش‌بین است.(Khalil, 2002)

جدول ۲. مقایسه مدل‌های مبدل در طراحی کنترل‌کننده

نوع مدل	پیچیدگی	کاربرد در کنترل	کاربرد درAI
مدل کلیدزنی	بسیار زیاد	محدود	محدود
مدل میانگین	متوسط	مناسب	مناسب
مدل کوچک‌سیگنال	کم	بسیار مناسب	محدود
مدل داده‌محور	متوسط	محدود	بسیار مناسب
مدل شبکه عصبی	زیاد	مناسب	بسیار مناسب

مدل کوچک‌سیگنال نیز با خطی‌سازی سیستم در اطراف نقطه کار به دست می‌آید و امکان تحلیل پایداری و طراحی کنترل‌کننده را فراهم می‌کند. این مدل در طراحیPI ، کنترل فضای حالت، کنترل مقاوم و MPC کاربرد دارد، اما اعتبار آن به محدوده اطراف نقطه کار وابسته است.(Ćuk & Middlebrook, 1976; Khalil, 2002)

تحلیل پایداری، مدل‌سازی کوچک‌سیگنال و مبانی طراحی کنترل‌کننده‌های پیشرفته برای مبدل‌های الکترونیک قدرت

پس از استخراج مدل دینامیکی مبدل‌های الکترونیک قدرت، گام بعدی در طراحی کنترل‌کننده‌های پیشرفته، تحلیل رفتار دینامیکی سیستم در اطراف نقطه کار و بررسی ویژگی‌های پایداری آن است. اگرچه مدل‌های غیرخطی قادرند رفتار واقعی مبدل را با دقت بسیار بالایی نمایش دهند، اما طراحی کنترل‌کننده بر اساس این مدل‌ها معمولاً با پیچیدگی محاسباتی قابل توجهی همراه است. ازاین‌رو، در بسیاری از کاربردهای مهندسی، سیستم ابتدا در اطراف یک نقطه کار مشخص خطی‌سازی شده و سپس بر اساس مدل کوچک‌سیگنال، کنترل‌کننده طراحی می‌شود. این رویکرد ضمن حفظ دقت مناسب در ناحیه عملکرد، امکان استفاده از ابزارهای پیشرفته تحلیل پایداری، طراحی کنترل‌کننده‌های مقاوم و توسعه روش‌های پیش‌بین را فراهم می‌سازد (Khalil, 2002؛Erickson & Maksimović, 2020).

از دیدگاه ریاضی، هر مبدل قدرت در شرایط بهره‌برداری واقعی همواره حول یک نقطه تعادل فعالیت می‌کند. اگر بردار حالت سیستم با x، ورودی کنترلی با uو خروجی با yنمایش داده شود، می‌توان هر یک از این متغیرها را به مجموع مقدار ماندگار و اغتشاش کوچک تجزیه کرد. این تجزیه امکان استخراج مدل خطی کوچک‌سیگنال را فراهم می‌کند؛ مدلی که بیانگر رفتار سیستم در برابر تغییرات کوچک اطراف نقطه کار است و مبنای طراحی بسیاری از کنترل‌کننده‌های کلاسیک و مدرن قرار می‌گیرد (Middlebrook & Ćuk, 1976؛ Maksimović et al., 2001).

فرض می‌شود:

$$x = X + \Delta x$$
$$u = U + \Delta u$$
$$y = Y + \Delta y$$

- X، Uو Yمقادیر حالت ماندگار،
- Δx، Δuو Δyاغتشاشات کوچک پیرامون نقطه کار هستند .

با جایگذاری این روابط در مدل غیرخطی و صرف‌نظر از جمله‌های مرتبه دوم، مدل کوچک‌سیگنال استخراج می‌شود که به صورت زیر قابل نمایش است:

$$\Delta\dot{x} = A\Delta x + B\Delta u$$
$$\Delta y = C\Delta x + D\Delta u$$

این مدل، پایه طراحی کنترل‌کننده‌هایPI ، کنترل فضای حالت، LQR، کنترل مقاوم، کنترل پیش‌بین مدل‌محور و حتی بسیاری از روش‌های هوش مصنوعی مبتنی بر مدل است. یکی از مهم‌ترین مزایای آن، امکان تحلیل رفتار سیستم با استفاده از ابزارهای جبر خطی و نظریه سیستم‌های دینامیکی است (Khalil, 2002؛ Erickson & Maksimović, 2020).

تحلیل پایداری دینامیکی

پایداری یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم در طراحی سیستم‌های کنترلی است. هدف اصلی کنترل‌کننده آن است که پس از وقوع هرگونه اغتشاش، خروجی سیستم در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مقدار مرجع بازگردد، بدون آنکه نوسانات شدید یا واگرایی ایجاد شود. در مبدل‌های الکترونیک قدرت، عوامل متعددی مانند تغییر بار، نوسان ولتاژ ورودی، تغییر پارامترهای المان‌ها، تغییرات دمایی و اغتشاشات ناشی از شبکه می‌توانند موجب خروج سیستم از نقطه کار شوند. بنابراین، بررسی پایداری پیش از طراحی کنترل‌کننده ضروری است (Khalil, 2002؛Ogata, 2010).

در سیستم‌های خطی، پایداری معمولاً با بررسی مقادیر ویژه ماتریس Aانجام می‌شود. اگر تمامی مقادیر ویژه دارای قسمت حقیقی منفی باشند، سیستم از دیدگاه لیاپانوف مجانبی پایدار خواهد بود.

این معیار در طراحی کنترل‌کننده‌های کلاسیک بسیار کارآمد است، اما در سیستم‌های غیرخطی و تطبیقی که پارامترهای آن‌ها درطول زمان تغییر می‌کنند، کفایت ندارد. به همین دلیل، در سال‌های اخیر استفاده از روش‌های مبتنی بر توابع لیاپانوف، کنترل تطبیقی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای تضمین پایداری مورد توجه قرار گرفته است (Khalil, 2002؛ Åström & Murray, 2021).

محدودیت‌های کنترل‌کننده‌های کلاسیک


اگرچه کنترل‌کننده‌های PI و PID طی چند دهه گذشته پرکاربردترین روش‌های کنترل در صنعت بوده‌اند، اما این کنترل‌کننده‌ها بر پایه چند فرض اساسی طراحی شده‌اند که در بسیاری از سامانه‌های انرژی هوشمند برقرار نیست. مهم‌ترین فرض آن است که مدل سیستم دقیق بوده و پارامترهای آن در طول زمان ثابت باقی بمانند. در عمل، پارامترهای مبدل‌های قدرت تحت تأثیر دمای کاری، فرسودگی نیمه‌هادی‌ها، تغییر مشخصات خازن‌ها، اشباع سلف‌ها، تغییر بار و شرایط شبکه قرار می‌گیرند و در نتیجه عملکرد کنترل‌کننده‌های کلاسیک به‌تدریج کاهش می‌یابد (Erickson & Maksimović, 2020؛ Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021).

محدودیت دیگر این کنترل‌کننده‌ها، ناتوانی در پیش‌بینی رفتار آینده سیستم است. کنترل‌کننده‌های PI و PID تنها بر اساس خطای لحظه‌ای تصمیم‌گیری می‌کنند و هیچ اطلاعی از روند آینده متغیرهای سیستم ندارند. این موضوع در سامانه‌هایی که با تغییرات سریع بار، منابع تجدیدپذیر و محدودیت‌های عملیاتی مواجه هستند، موجب افزایش نوسانات، کاهش راندمان و افزایش اعوجاج هارمونیکی می‌شود. همین محدودیت‌هاسبب توسعه کنترل پیش‌بین مدل‌محور شد؛ روشی که بااستفاده ازمدل دینامیکی، رفتار آینده سیستم را پیش‌بینی کرده و بهترین تصمیم کنترلی را انتخاب می‌کند (Camacho & Bordons, 2013؛ Kouro et al., 2009).

با وجود مزایای فراوان، کنترل پیش‌بین نیز وابستگی شدیدی به دقت مدل ریاضی دارد. اگر مدل مورد استفاده با رفتار واقعی سیستم اختلاف داشته باشد یا پارامترهای سیستم تغییر کنند، کیفیت پیش‌بینی کاهش یافته و عملکرد کنترل‌کننده افت می‌کند. این چالش، زمینه را برای ورود هوش مصنوعی به حوزه کنترل مبدل‌های قدرت فراهم کرده است. الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق قادرند مدل سیستم را به‌صورت برخط به‌روزرسانی کرده، عدم‌قطعیت‌ها را جبران کنند و حتی بدون نیاز به مدل دقیق، سیاست کنترلی مناسب را از داده‌های واقعی استخراج نمایند. امروزه ترکیب هوش مصنوعی و کنترل پیش‌بین (AI–MPC) به‌عنوان یکی از مهم‌ترین روندهای پژوهشی در الکترونیک قدرت شناخته می‌شود و انتظار می‌رود نسل آینده مبدل‌های قدرت خودمختار بر پایه این رویکرد توسعه یابند (Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025؛ Chen et al., 2025).

جدول ۴- مقایسه قابلیت‌های روش‌های مختلف کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

ویژگی	PI/PID	کنترل فضای حالت	MPC	AI-Based Control	AI-MPC
نیاز به مدل دقیق	زیاد	زیاد	بسیار زیاد	کم	متوسط
کنترل قیود	خیر	محدود	کامل	محدود	کامل
سازگاری با تغییر پارامتر	کم	متوسط	متوسط	زیاد	بسیار زیاد
پیش‌بینی آینده	ندارد	ندارد	دارد	وابسته به مدل	دارد
قابلیت یادگیری	ندارد	ندارد	ندارد	دارد	دارد
مناسب برای شبکه هوشمند	متوسط	خوب	بسیار خوب	بسیار خوب	عالی



شکل ۳- طبقه‌بندی روش‌های کنترل مبدل‌های قدرت

سیر تکامل راهبردهای کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت؛ از کنترل کلاسیک تا کنترل پیش‌بین

کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های مهندسی برق بوده است. از نخستین منابع تغذیه سوئیچینگ تا سامانه‌های انرژی هوشمند امروزی، هدف اصلی کنترل‌کننده، حفظ پایداری ولتاژ و جریان، افزایش راندمان تبدیل انرژی، کاهش اعوجاج هارمونیکی، بهبود پاسخ دینامیکی و تضمین عملکرد مطمئن در برابر اغتشاشات بوده است. با این حال، افزایش پیچیدگی سامانه‌های انرژی، توسعه منابع تجدیدپذیر، گسترش خودروهای الکتریکی، افزایش نفوذ ریزشبکه‌ها و ظهور شبکه‌های هوشمند موجب شده است که روش‌های کنترلی سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای نسل جدید سامانه‌های قدرت نباشند. در نتیجه، طی سه دهه گذشته مسیر تکامل کنترل مبدل‌های قدرت از کنترل‌کننده‌های کلاسیک به سمت روش‌های پیشرفته، بهینه و مبتنی بر هوش مصنوعی حرکت کرده است (Rodríguez & Cortés, 2012; Camacho & Bordons, 2013).

در این روند تکاملی، هر نسل از کنترل‌کننده‌ها تلاش کرده است محدودیت‌های نسل قبل را برطرف کند. کنترل‌کننده‌های کلاسیک اگرچه سادگی و قابلیت پیاده‌سازی بالایی دارند، اما در برابر تغییرات پارامترها و شرایط کاری انعطاف‌پذیری محدودی نشان می‌دهند. کنترل‌کننده‌های فضای حالت و مقاوم، دقت و پایداری بیشتری فراهم می‌کنند، اما وابستگی آن‌ها به مدل ریاضی دقیق همچنان یک چالش اساسی است. کنترل پیش‌بین مدل‌محور با افزودن قابلیت پیش‌بینی آینده و مدیریت هم‌زمان قیود سیستم، گام مهمی در توسعه

کنترل هوشمند برداشت؛ با این وجود، عملکرد آن نیز به کیفیت مدل وابسته است. همین مسئله موجب شده است که پژوهشگران در سال‌های اخیر به سمت ادغام هوش مصنوعی با کنترل پیش‌بین حرکت کنند تا بتوانند قابلیت یادگیری، سازگاری و تصمیم‌گیری بلادرنگ را به سامانه‌های کنترلی اضافه کنند (Kouro et al., 2009; Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021).

کنترل‌کننده‌های کلاسیک

کنترل‌کننده‌های کلاسیک، به‌ویژه کنترل‌کننده‌های تناسبی(P) ، تناسبی-انتگرالی (PI) و تناسبی-انتگرالی-مشتقی(PID) ، طی چند دهه گذشته پرکاربردترین روش‌های کنترل در صنعت الکترونیک قدرت بوده‌اند. دلیل این محبوبیت را می‌توان در سادگی ساختار، هزینه پایین پیاده‌سازی، نیاز اندک به توان پردازشی و قابلیت اطمینان بالا جستجو کرد. در بسیاری از منابع تغذیه سوئیچینگ، مبدل‌هایDC/DC ، درایوهای الکتریکی و اینورترهای صنعتی، همچنان از کنترل‌کننده‌های PI استفاده می‌شود و این روش دربسیاری از استانداردهای صنعتی نیز به‌عنوان راهکار پایه معرفی شده است (Ogata, 2010; Erickson & Maksimović, 2020).

کنترل فضای حالت

با افزایش پیچیدگی سامانه‌های قدرت، محدودیت‌های کنترل‌کننده‌های کلاسیک آشکار شد. این کنترل‌کننده‌ها معمولاً تنها یک خروجی را کنترل می‌کنند و در مدیریت سیستم‌های چندمتغیره با محدودیت‌هایی مواجه هستند. در پاسخ به این چالش، روش کنترل فضای حالت توسعه یافت که امکان کنترل هم‌زمان تمامی متغیرهای حالت سیستم رافراهم می‌کند.(Dorf & Bishop, 2017)

کنترل مقاوم

در کاربردهای واقعی، پارامترهای مبدل همواره ثابت نیستند. مقاومت بار تغییر می‌کند، اندوکتانس و ظرفیت خازنی تحت تأثیر دما قرار می‌گیرند و مشخصات نیمه‌هادی‌ها در طول زمان دچار تغییر می‌شود. کنترل مقاوم (Robust Control) با هدف حفظ عملکرد مناسب در حضور این عدم‌قطعیت‌ها توسعه یافته است. روش‌هایی مانند H∞ Controlو Sliding Mode Controlاز مهم‌ترین نمونه‌های این خانواده هستند.(Zhou & Doyle, 1998)

کنترل تطبیقی

کنترل تطبیقی یکی از نخستین گام‌ها برای ایجاد سیستم‌های هوشمند محسوب می‌شود. برخلاف کنترل‌کننده‌های ثابت، در این روش پارامترهای کنترل‌کننده به‌صورت برخط و متناسب با شرایط عملکرد سیستم به‌روزرسانی می‌شوند. بنابراین، اگر مشخصات مبدل تغییر کند، کنترل‌کننده نیز خود را با شرایط جدید سازگار می‌کند (Åström & Wittenmark, 2013).

به‌طور کلی، کنترل تطبیقی از دو بخش اصلی تشکیل می‌شود:

1. شناسایی برخط پارامترهای سیستم .
2. تنظیم خودکار ضرایب کنترل‌کننده .


این ساختار پایه بسیاری از الگوریتم‌های مدرن هوش مصنوعی در کنترل مبدل‌های قدرت محسوب می‌شود؛ زیرا شبکه‌های عصبی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین نیز عملاً فرآیند شناسایی و به‌روزرسانی پارامترها را به‌صورت داده‌محور انجام می‌دهند (Narendra & Annaswamy, 2012).

کنترل پیش‌بین مدل‌محور(Model Predictive Control)

کنترل پیش‌بین مدل‌محور یا MPCرا می‌توان یکی از بزرگ‌ترین تحولات نظریه کنترل در دو دهه اخیر دانست. برخلاف کنترل‌کننده‌های کلاسیک که تنها بر اساس خطای فعلی تصمیم می‌گیرند، MPCابتدا با استفاده از مدل دینامیکی سیستم، رفتار آینده را در یک افق پیش‌بینی محاسبه کرده و سپس با حل یک مسئله بهینه‌سازی، بهترین سیگنال کنترلی را انتخاب می‌کند.(Camacho & Bordons, 2013)

جدول ۵- مقایسه تکاملی راهبردهای کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

روش کنترل	نیاز به مدل دقیق	تحمل عدم‌قطعیت	پیش‌بینی آینده	یادگیری	مناسب برای شبکه هوشمند
PI/PID	زیاد	کم	✗	✗	متوسط
فضای حالت	زیاد	متوسط	✗	✗	خوب
کنترل مقاوم	زیاد	زیاد	✗	✗	خوب
کنترل تطبیقی	متوسط	زیاد	محدود	محدود	بسیار خوب
MPC	بسیار زیاد	متوسط	✓	✗	بسیار خوب
AI-Based	کم	بسیار زیاد	✓	✓	عالی
AI-MPC	متوسط	بسیار زیاد	✓	✓	عالی



شکل ٤- سیر تکامل کنترل مبدل‌های قدرت از PI تا AI

هوش مصنوعی در کنترل تطبیقی و پیش‌بینانه مبدل‌های الکترونیک قدرت برای سامانه‌های هوشمند انرژی

گذار از کنترل مدل‌محور به کنترل داده‌محور در الکترونیک قدرت

رشد منابع تجدیدپذیر، خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی موجب شده است که شرایط بهره‌برداری مبدل‌ها دائماً تغییر کند. تابش خورشید، دمای محیط، سرعت باد، وضعیت شارژ باتری و بار الکتریکی متغیرهایی هستند که می‌توانند اعتبار یک مدل ثابت را کاهش دهند. در نتیجه، استفاده از داده‌های عملیاتی برای شناسایی رفتار سیستم اهمیت بیشتری یافته است.(Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016; Sutton & Barto, 2018)

در کنترل داده‌محور، داده‌های ولتاژ، جریان، توان، دما و وضعیت تجهیزات برای تخمین پارامتر، پیش‌بینی رفتار، تشخیص خطا یا تولید فرمان کنترلی استفاده می‌شوند. تفاوت اساسی این رویکرد با کنترل کلاسیک در منبع دانش کنترلی است: در کنترل کلاسیک دانش عمدتاً از مدل ریاضی حاصل می‌شود، در حالی که در روش داده‌محور بخش مهمی از دانش از الگوهای موجود در داده استخراج می‌گردد. معماری ترکیبی می‌تواند این دو منبع دانش را با یکدیگر ادغام کند.(LeCun, Bengio, & Hinton, 2015)

از منظر معماری، کنترل‌کننده‌های هوشمند معمولاً شامل چند لایه پردازشی هستند. در پایین‌ترین سطح، داده‌های اندازه‌گیری‌شده از حسگرهای ولتاژ، جریان، توان، دما و وضعیت تجهیزات دریافت می‌شوند. این داده‌ها پس از پیش‌پردازش، حذف نویز و نرمال‌سازی، وارد مدل‌های هوش مصنوعی می‌شوند. خروجی این مدل‌ها می‌تواند شامل پیش‌بینی متغیرهای آینده، تخمین پارامترهای سیستم، تشخیص خطا یا تولید مستقیم سیگنال کنترلی باشد. در بسیاری از معماری‌های جدید، خروجی مدل هوش مصنوعی به کنترل‌کننده MPCیا کنترل‌کننده تطبیقی ارسال می‌شود تا تصمیم نهایی با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملیاتی اتخاذ گردد. این ساختار ترکیبی که امروزه با عنوان AI-Enhanced Predictive Controlشناخته می‌شود، یکی از مهم‌ترین روندهای پژوهشی در مجلات معتبر الکترونیک قدرت است (Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025؛ Chen et al., 2025).

معماری کلی کنترل هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی

در یک سامانه کنترل هوشمند، هوش مصنوعی جایگزین کامل کنترل‌کننده کلاسیک نمی‌شود، بلکه به‌عنوان یک لایه تصمیم‌گیر هوشمند در کنار مدل‌های فیزیکی و الگوریتم‌های کنترلی قرار می‌گیرد. این لایه وظیفه دارد با تحلیل داده‌های لحظه‌ای، پیش‌بینی رفتار آینده، شناسایی تغییرات پارامترها و استخراج الگوهای پنهان، کیفیت تصمیم‌گیری کنترل‌کننده را افزایش دهد. به همین دلیل، معماری‌های جدید کنترل مبدل‌های قدرت معمولاً از چهار بخش اصلی تشکیل می‌شوند:

۱ .**لایه اندازه‌گیری و جمع‌آوری داده** که اطلاعات حسگرهای ولتاژ، جریان، توان، دما، وضعیت شارژ باتری و شرایط شبکه را دریافت می‌کند.

۲ .**لایه پیش‌پردازش داده** که وظیفه حذف نویز، همگام‌سازی داده‌ها، نرمال‌سازی و استخراج ویژگی‌های مؤثر را بر عهده دارد.

۳ .**لایه هوش مصنوعی** که شامل مدل‌های یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی عمیق، یادگیری تقویتی یا مدل‌های ترکیبی است و وظیفه پیش‌بینی یا تصمیم‌گیری را انجام می‌دهد.

۴ .**لایه کنترل‌کننده** که خروجی هوش مصنوعی را با قیود عملیاتی، مدل فیزیکی و اهداف کنترلی ترکیب کرده و سیگنال PWM یا فرمان کلیدزنی را تولید می‌کند (Goodfellow et al., 2016؛ Zhao et al., 2021).

جدول ۶- مقایسه کنترل مدل‌محور و کنترل داده‌محور

شاخص مقایسه	کنترل مدل‌محور	کنترل داده‌محور مبتنی بر هوش مصنوعی
منبع دانش	مدل ریاضی	داده‌های عملیاتی
نیاز به مدل دقیق	بسیار زیاد	کم
سازگاری با تغییر شرایط	محدود	بسیار زیاد
توانایی یادگیری	ندارد	دارد
پیش‌بینی رفتار آینده	محدود	بسیار زیاد
مناسب برای سامانه‌های پیچیده	متوسط	بسیار مناسب
قابلیت توسعه برخط	محدود	بسیار زیاد

یادگیری ماشین در کنترل تطبیقی و پیش‌بینانه مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری ماشین امکان استخراج روابط میان متغیرهای عملیاتی از داده‌های واقعی را فراهم می‌کند. داده‌های تولیدشده توسط مبدل‌ها شامل ولتاژ، جریان، توان، دما، فرکانس کلیدزنی، وضعیت شارژ باتری و شرایط شبکه است. تحلیل این داده‌ها می‌تواند برای تخمین وضعیت، پیش‌بینی، تشخیص خطا و مدل‌سازی رفتار مبدل به کار رود (Bishop, 2006).

یادگیری نظارت‌شده با استفاده از داده‌های برچسب‌دار برای تخمین خروجی یا پارامترهای مطلوب استفاده می‌شود؛ در مقابل، یادگیری بدون نظارت برای کشف ساختارهای پنهان، خوشه‌بندی و شناسایی ناهنجاری‌ها کاربرد دارد. این روش‌ها به‌ویژه در پایش وضعیت و تشخیص خطای تجهیزات قدرت اهمیت دارند.

طبقه‌بندی الگوریتم‌های یادگیری ماشین

الگوریتم‌های یادگیری ماشین را می‌توان بر اساس نحوه یادگیری به سه گروه اصلی تقسیم کرد :یادگیری نظارت‌شده، یادگیری بدون نظارت و یادگیری تقویتی در این بخش، دو گروه نخست بررسی می‌شوند و یادگیری تقویتی به دلیل اهمیت ویژه آن در کنترل پیش‌بین، در بخش مستقلی تحلیل خواهد شد. در یادگیری نظارت‌شده، مدل با استفاده از مجموعه‌ای از داده‌های برچسب‌دار آموزش می‌بینند. هدف، یافتن رابطه‌ای میان ورودی‌ها و خروجی‌های مطلوب است تا پس از پایان آموزش، مدل بتواند برای داده‌های جدید نیز خروجی مناسب تولید کند. در الکترونیک قدرت، این روش برای تخمین پارامترهای سیستم، پیش‌بینی ولتاژ و جریان، تشخیص خطا و مدل‌سازی رفتار مبدل‌ها کاربرد گسترده‌ای دارد.(Bishop, 2006)

جدول ۲-۳. مقایسه الگوریتم‌های یادگیری ماشین در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

الگوریتم	کاربرد اصلی	دقت	سرعت آموزش	قابلیت تفسیر	مناسب برای کنترل برخط
رگرسیون خطی	مدل‌سازی ساده	متوسط	بسیار زیاد	زیاد	بله
SVR	پیش‌بینی غیرخطی	زیاد	متوسط	متوسط	بله
Decision Tree	تصمیم‌گیری	متوسط	زیاد	بسیار زیاد	بله
Random Forest	تشخیص خطا	زیاد	متوسط	زیاد	نسبتاً
Gaussian Process	مدل‌سازی دقیق	بسیار زیاد	کم	زیاد	محدود
XGBoost	پیش‌بینی عملکرد	بسیار زیاد	زیاد	متوسط	بله

شبکه‌های عصبی مصنوعی و یادگیری عمیق در کنترل تطبیقی و پیش‌بینانه مبدل‌های الکترونیک قدرت

شبکه‌های عصبی مصنوعی به دلیل قابلیت تقریب روابط غیرخطی پیچیده، یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل هوشمند مبدل‌ها هستند. برخلاف بسیاری از روش‌های یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی می‌توانند ویژگی‌های مناسب را مستقیماً از داده استخراج کنند و وابستگی‌های پیچیده میان متغیرها را مدل کنند (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016).

در کنترل مبدل‌های قدرت، شبکه عصبی عمدتاً در سه نقش به کار می‌رود: نخست، به‌عنوان مدل جایگزین برای کاهش هزینه محاسباتMPC ؛ دوم، برای تخمین پارامترها و وضعیت سیستم؛ و سوم، برای تولید مستقیم سیاست یا سیگنال کنترلی. این سه کاربرد در سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، خودروهای برقی، ریزشبکه‌ها و اینورترهای متصل به شبکه قابل استفاده‌اند.(Chen et al., 2025; Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025)

جدول ۳- معماری‌های شبکه عصبی در کنترل مبدل‌ها

معماری	مدل‌سازی غیرخطی	تحلیل زمانی	کاربرد اصلی
MLP	زیاد	کم	تقریب تابع و کنترل تطبیقی
CNN	بسیار زیاد	متوسط	تحلیل موج و تشخیص خطا
RNN	زیاد	زیاد	مدل‌سازی دینامیکی
LSTM	بسیار زیاد	بسیار زیاد	پیش‌بینی زمانی
GRU	بسیار زیاد	بسیار زیاد	کنترل بلادرنگ
Transformer	بسیار زیاد	بسیار زیاد	پیش‌بینی چندمتغیره

شبکه‌های عمیق برای داده‌های زمانی و چندبعدی مناسب‌اند، اما پیچیدگی محاسباتی و نیاز به داده زیاد، تفسیرپذیری پایین و دشواری تضمین پایداری از محدودیت‌های آنها هستند. بنابراین استفاده از شبکه عصبی در قالب معماری‌های ترکیبی می‌تواند نسبت به جایگزینی کامل کنترل‌کننده‌های فیزیکی، گزینه مطمئن‌تری باشد (LeCun, Bengio, & Hinton, 2015; Schmidhuber, 2015).

یادگیری تقویتی و کنترل خودآموز مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری تقویتی یکی از پیشرفته‌ترین شاخه‌های هوش مصنوعی است که برخلاف یادگیری نظارت‌شده، برای آموزش مدل به داده‌های برچسب‌دار وابسته نیست. در این رویکرد، عامل هوشمند (Agent) از طریق تعامل مستقیم با محیط، مشاهده پیامدهای تصمیمات خود و دریافت پاداش یا جریمه، به‌تدریج سیاست کنترلی بهینه را فرا می‌گیرد. این ویژگی موجب شده است که یادگیری تقویتی درمسائلی که مدل دقیق سیستم در دسترس نیست یا محیط به‌صورت پویا تغییر می‌کند، عملکرد بسیار مطلوبی داشته باشد (Sutton & Barto, 2018).

در مبدل‌های الکترونیک قدرت، شرایط کاری معمولاً ثابت نیست. تغییرات لحظه‌ای بار، نوسانات تولید منابع تجدیدپذیر، تغییر مشخصات باتری، تغییر دمای نیمه‌هادی‌ها، اغتشاشات شبکه و عدم‌قطعیت پارامترهای مدار، محیطی پویا و پیچیده ایجاد می‌کنند که کنترل آن با روش‌های مبتنی بر مدل دشوار است. یادگیری تقویتی با مشاهده مداوم وضعیت سیستم و اصلاح سیاست کنترلی بر اساس نتایج عملکرد، قادر است بدون نیاز به مدل ریاضی دقیق، راهبردی را بیاموزد که در بلندمدت بیشترین بازده و پایداری را ایجاد کند. این ویژگی، RLرا به یکی از امیدبخش‌ترین فناوری‌ها برای نسل آینده کنترل‌کننده‌های هوشمند تبدیل کرده است (Kiumarsi et al., 2018؛ Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021).

تفاوت اساسی میان کنترل‌کننده‌های کلاسیک وکنترل مبتنی بریادگیری تقویتی در نحوه تصمیم‌گیری است. در کنترل کلاسیک، قانون کنترل از پیش طراحی شده و رفتار سیستم عمدتاً تابع مدل ریاضی است، در حالی که در RL قانون کنترل طی فرآیند یادگیری شکل می‌گیرد و عامل هوشمند به‌مرور زمان، بر اساس تجربه، تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ می‌کند. (Sutton & Barto, 2018).

اصول یادگیری تقویتی در کنترل مبدل‌های قدرت

در چارچوب یادگیری تقویتی، محیط کنترلی معمولاً به‌صورت یک فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف (Markov Decision ProcessیاMDP) مدل می‌شود. در هر گام زمانی، عامل وضعیت فعلی سیستم را مشاهده می‌کند، یک عمل کنترلی انتخاب می‌کند، محیط به این عمل پاسخ می‌دهد و سپس پاداش متناظر به عامل اختصاص می‌یابد. هدف عامل، یافتن سیاستی است که مجموع پاداش‌های بلندمدت را بیشینه کند.(Puterman, 2014)

الگوریتمQ-Learning

یکی از نخستین و پرکاربردترین الگوریتم‌های یادگیری تقویتی، Q-Learningاست. در این روش، عامل مقدار مطلوبیت هر جفت «وضعیت-عمل» را در قالب تابع ارزش $Q(s,a)$تخمین می‌زند و در هر مرحله، عمل با بیشترین ارزش را انتخاب می‌کند (Watkins & Dayan, 1992).

در کنترل مبدل‌های DC/DC و اینورترهای توان پایین، Q-Learningبرای تنظیم نسبت وظیفه کلیدزنی، کنترل ولتاژ و مدیریت انرژی نتایج مطلوبی ارائه کرده است. با این حال، افزایش تعداد متغیرهای حالت موجب رشد نمایی جدول Q شده و استفاده از این روش را در سامانه‌های بزرگ محدود می‌کند.(Watkins & Dayan, 1992)


یادگیری تقویتی عمیق

برای رفع محدودیت Q-Learning کلاسیک، شبکه‌های عصبی عمیق به‌عنوان تقریب‌زننده تابع ارزش معرفی شدند. در این رویکرد که با عنوان (DRL)شناخته می‌شود، به‌جای ذخیره مقادیر در جدول، یک شبکه عصبی تابع $Q(s,a)$یا سیاست کنترلی را تقریب می‌زند. این امر امکان کنترل سامانه‌های بسیار پیچیده با فضای حالت بزرگ را فراهم می‌کند.(Mnih et al., 2015)

در الکترونیک قدرت، DRLبه‌ویژه در کنترل مبدل‌های چندسطحی، ریزشبکه‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و مدیریت هوشمند انرژی کاربرد یافته است. عامل یادگیرنده قادر است بدون داشتن مدل دقیق سیستم، راهبردهایی را بیاموزد که ضمن حفظ پایداری، راندمان تبدیل انرژی را افزایش داده و پاسخ دینامیکی را بهبود بخشند (Zhao et al., 2021؛ Safari et al., 2025).

الگوریتم‌های نوین یادگیری تقویتی

در سال‌های اخیر، الگوریتم‌های متعددی برای افزایش پایداری و کارایی یادگیری تقویتی توسعه یافته‌اند. الگوریتم DQN با استفاده از شبکه‌های عصبی عمیق و حافظه بازپخش، پایداری آموزش را افزایش می‌دهد و در کنترل سامانه‌های گسسته مناسب است (Mnih et al., 2015). در مقابل، DDPGو SAC برای مسائل دارای فضای عمل پیوسته طراحی شده‌اند و به همین دلیل در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت که نسبت وظیفه یا سیگنال کنترلی به‌صورت پیوسته تغییر می‌کند، عملکرد بسیار مناسبی دارند (Haarnoja et al., 2018؛Lillicrap et al., 2016) الگوریتم PPO نیز با محدود کردن تغییرات سیاست در هر مرحله آموزش، از ناپایداری جلوگیری کرده و یکی از پرکاربردترین روش‌های یادگیری تقویتی در سامانه‌های کنترلی محسوب می‌شود (Schulman et al., 2017).



شکل ٦- الگوریتم هوش مصنوعی با کنترل پیش‌بین مدل‌محور (AI-MPC) در مبدل‌های الکترونیک قدرت

جدول ۴-۳. مقایسه الگوریتم‌های یادگیری تقویتی در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

الگوریتم	فضای عمل	پیچیدگی محاسباتی	مناسب برای کنترل بلادرنگ	کاربرد غالب
Q-Learning	گسسته	کم	مناسب	مبدل‌های ساده
DQN	گسسته	متوسط	مناسب	اینورترها و کنترل سوئیچینگ
DDPG	پیوسته	زیاد	مناسب	کنترل نسبت وظیفه
PPO	پیوسته/گسسته	متوسط	بسیار مناسب	کنترل تطبیقی
SAC	پیوسته	زیاد	بسیار مناسب	سامانه‌های پیچیده
MARL	پیوسته/گسسته	بسیار زیاد	وابسته به سخت‌افزار	ریزشبکه و سامانه‌های چندمبدله

یادگیری تقویتی چندعاملی

در سامانه‌های انرژی آینده، تنها یک مبدل وجود ندارد؛ بلکه مجموعه‌ای از اینورترها، مبدل‌هایDC/DC ، سیستم‌های ذخیره‌سازی، شارژرهای خودروهای برقی و منابع تجدیدپذیر به‌صورت هم‌زمان در حال تعامل هستند. در چنین شرایطی، استفاده از یک عامل منفرد برای کنترل کل سامانه کارایی لازم را ندارد. یادگیری تقویتی چندعاملی (Multi-Agent Reinforcement LearningیاMARL) با اختصاص یک عامل مستقل به هر زیرسامانه، امکان تصمیم‌گیری توزیع‌شده و هماهنگ را فراهم می‌کند (Busoniu, Babuska, & De Schutter, 2008)

در ریزشبکه‌های هوشمند، هر اینورتر یا سامانه ذخیره‌سازی می‌تواند عامل مستقل خود را داشته باشد و در عین حال از طریق تبادل اطلاعات محدود با سایر عامل‌ها، تصمیمی اتخاذ کند که هم منافع محلی و هم اهداف کلی شبکه را تأمین نماید. این رویکرد به‌ویژه در مدیریت انرژی شبکه‌های توزیع‌شده و بازارهای انرژی آینده اهمیت روزافزونی خواهد داشت.(Zhao et al., 2021)

ادغام هوش مصنوعی با کنترل پیش‌بین مدل‌محور (AI-MPC) در مبدل‌های الکترونیک قدرت


MPCبه دلیل توانایی پیش‌بینی رفتار آینده و مدیریت قیود، یکی از روش‌های مهم کنترل مبدل‌های قدرت است؛ اما عملکرد آن به دقت مدل و توان محاسباتی وابسته است. تغییر اندوکتانس، ظرفیت، مقاومت بار، مشخصات باتری و نیمه‌هادی‌ها می‌تواند مدل اولیه را از رفتار واقعی سیستم دور کند. همچنین حل مسئله بهینه‌سازی در هر سیکل نمونه‌برداری ممکن است برای کاربردهای با فرکانس بالا هزینه محاسباتی قابل‌توجهی داشته باشد (Kouro et al., 2009; Rawlings, Mayne, & Diehl, 2022).

MPC-AIبا قرار دادن الگوریتم‌های یادگیری در کنار مدل فیزیکی، این محدودیت‌ها را کاهش می‌دهد. هوش مصنوعی می‌تواند پارامترهای متغیر سیستم را تخمین بزند، رفتار آینده را پیش‌بینی کند، مدل دینامیکی را به‌روزرسانی نماید یا در برخی معماری‌ها تقریب تابع کنترل را به‌عهده گیرد. در نتیجه، MPC-AIقابلیت پیش‌بینی و مدیریت قیود MPCرا با قابلیت یادگیری و سازگاری AI ترکیب می‌کند.(Chen et al., 2025; Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025)

ساختار معماریAI-MPC

در معماری‌های متداولAI-MPC ، فرآیند کنترل از چند لایه تشکیل شده است. در نخستین لایه، داده‌های اندازه‌گیری‌شده شامل ولتاژ، جریان، توان، دما، وضعیت شارژ باتری، فرکانس شبکه و سایر متغیرهای عملیاتی توسط حسگرها جمع‌آوری می‌شوند. سپس این داده‌ها پس از پیش‌پردازش، حذف نویز و نرمال‌سازی، وارد لایه هوش مصنوعی می‌شوند. در لایه هوش مصنوعی، شبکه‌های عصبی، مدل‌های یادگیری ماشین یا الگوریتم‌های یادگیری تقویتی، وضعیت آینده سیستم، پارامترهای متغیر یا مدل تقریبی دینامیک مبدل را تخمین می‌زنند. این اطلاعات به کنترل‌کننده MPC ارسال می‌شود تا مسئله بهینه‌سازی با استفاده از مدل به‌روزشده حل گردد. در نهایت، خروجی کنترل‌کننده به مولد PWM ارسال شده و سیگنال‌های کلیدزنی تولید می‌شوند. کل این فرآیند در هر سیکل نمونه‌برداری تکرار می‌شود و کنترل‌کننده به‌طور مستمر از داده‌های جدید می‌آموزد (Rawlings et al., 2022؛ Zhao, Blaabjerg, & Wang, 2021).

این معماری چندلایه موجب می‌شود که کنترل‌کننده بتواند به تغییرات سریع شرایط بهره‌برداری واکنش نشان دهد، مدل خود را به‌صورت برخط اصلاح کند و حتی در شرایطی که بخشی از مدل فیزیکی ناشناخته یا ناقص است، عملکرد مطلوبی ارائه دهد. به همین دلیل، AI-MPCدر بسیاری از سامانه‌های انرژی آینده به‌عنوان یکی از امیدوارکننده‌ترین راهکارهای کنترل شناخته می‌شود (Chen et al., 2025).



شکل ۷- معماری کنترل پیش‌بین هوشمند مبتنی برAI-MPC

کاهش بار محاسباتی کنترل پیش‌بین با استفاده از هوش مصنوعی

یکی از راهکارهای مهم، آموزش شبکه عصبی با خروجی‌های MPC و استفاده از شبکه به‌عنوان تقریب‌زننده کنترل است. در این روش، پس از مرحله آموزش، شبکه می‌تواند بدون حل مجدد مسئله بهینه‌سازی، سیگنال کنترل را با سرعت بالا تولید کند. چنین رویکردی، که در برخی مطالعات با عنوان MPC-AI Explicit مطرح شده است، امکان اجرای کنترل پیش‌بین روی پردازنده‌های نهفته را افزایش می‌دهد.(Rawlings et al., 2022; Safari et al., 2025)

کاربرد AI-MPC در سامانه‌های انرژی هوشمند

در سامانه‌های انرژی هوشمند، MPC-AI می‌تواند پیش‌بینی تولید خورشیدی و بادی، تخمین وضعیت شارژ باتری، پیش‌بینی بار و شناسایی شرایط غیرعادی را در اختیار کنترل‌کننده قرار دهد. MPC سپس با درنظرگرفتن قیود تجهیزات و اهداف چندگانه، تصمیمی برای مدیریت توان، کاهش تلفات، افزایش راندمان و حفظ پایداری اتخاذ می‌کند. بنابراین، ارزش اصلی MPC-AI در ادغام پیش‌بینی، یادگیری و بهینه‌سازی در یک معماری واحد است.

نتایج پژوهش‌های منتشرشده طی سال‌های اخیرنشان می‌دهدکه استفاده از AI-MPC درسامانه‌های انرژی هوشمند می‌تواند موجب کاهش اعوجاج هارمونیکی کل، افزایش راندمان تبدیل انرژی، کاهش زمان پاسخ، افزایش طول عمر تجهیزات و بهبود قابلیت اطمینان شبکه شود. افزون براین، ترکیب AI-MPC با فناوری‌هایی مانند دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی قابل توضیح، افق‌های جدیدی رابرای توسعه مبدل‌های قدرت خودمختارفراهم کرده است (Chen et al., 2025؛ Safari et al., 2025).

جدول ۵-۳. مقایسه MPC کلاسیک وAI-MPC

شاخص	MPCکلاسیک	AI-MPC
وابستگی به مدل ریاضی	بسیار زیاد	متوسط
قابلیت یادگیری	ندارد	دارد
به‌روزرسانی پارامترها	دستی	برخط و خودکار
تحمل عدم‌قطعیت	متوسط	بسیار زیاد
دقت پیش‌بینی	وابسته به مدل	وابسته به داده و مدل
زمان محاسبات	زیاد	کاهش‌یافته با تقریب هوش مصنوعی
مناسب برای شبکه هوشمند	خوب	بسیار عالی
قابلیت توسعه به دوقلوی دیجیتال	محدود	بسیار بالا


دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی قابل توضیح در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

ورود فناوری‌های نوینی مانند دوقلوی دیجیتال(Digital Twin) ، رایانش لبه(Edge AI) ، یادگیری فدرال (Federated Learning) و هوش مصنوعی قابل توضیح (XAIیاExplainable Artificial Intelligence) موجب شده است که مفهوم کنترل هوشمند از یک الگوریتم تصمیم‌گیرنده به یک اکوسیستم هوشمند و خودتکامل‌یابنده تبدیل شود. در این اکوسیستم، مبدل الکترونیک قدرت تنها یک تجهیز الکترونیکی نیست، بلکه به یک موجودیت سایبر-فیزیکی (Cyber-Physical System)تبدیل می‌شود که به‌طور پیوسته وضعیت خود را پایش می‌کند، مدل دیجیتال خود را به‌روزرسانی می‌کند، از تجربه سایر تجهیزات می‌آموزد و تصمیمات خود را به‌صورت شفاف و قابل تفسیر ارائه می‌دهد (Fuller et al., 2020؛Tao et al., 2019).

در سامانه‌های انرژی آینده، افزایش تعداد منابع تولید پراکنده، خودروهای برقی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، ریزشبکه‌ها و تجهیزات اینترنت اشیا موجب شده است که پیچیدگی تصمیم‌گیری به‌طور چشمگیری افزایش یابد. در چنین شرایطی، کنترل‌کننده‌های مبتنی بر مدل یا حتی هوش مصنوعی کلاسیک به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای عملیاتی نیستند. ازاین‌رو، پژوهشگران در حال توسعه معماری‌هایی هستند که در آن‌ها کنترل‌کننده، مدل دیجیتال، سامانه‌های یادگیری توزیع‌شده و زیرساخت‌های پردازشی لبه به‌صورت یکپارچه عمل می‌کنند تا سامانه بتواند در زمان واقعی، تصمیماتی دقیق، پایدار و قابل اعتماد اتخاذ کند (Blaabjerg et al., 2021؛ Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025).

دوقلوی دیجیتال(Digital Twin)

دوقلوی دیجیتال را می‌توان نسخه مجازی و پویای یک تجهیز فیزیکی تعریف کرد که با استفاده از داده‌های لحظه‌ای، رفتار واقعی تجهیز را با دقت بالا بازسازی می‌کند. برخلاف مدل‌های شبیه‌سازی سنتی که معمولاً پس از طراحی ثابت باقی می‌مانند، دوقلوی دیجیتال در طول چرخه عمر تجهیز به‌طور مداوم با داده‌های جدید به‌روزرسانی می‌شود و همواره تصویری نزدیک به واقعیت از وضعیت سیستم ارائه می‌دهد (Tao et al., 2019)




شکل ۶-۳. معماری دوقلوی دیجیتال برای مبدل الکترونیک قدرت

در مبدل‌های الکترونیک قدرت، دوقلوی دیجیتال معمولاً شامل مدل الکتریکی، مدل حرارتی، مدل مغناطیسی، مدل فرسودگی نیمه‌هادی‌ها، مدل سلامت تجهیزات و مدل کنترلی است. داده‌های اندازه‌گیری‌شده از حسگرهای ولتاژ، جریان، دما، ارتعاش، توان و وضعیت کلیدها به‌صورت بلادرنگ به مدل دیجیتال منتقل می‌شوند. سپس مدل دیجیتال با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی وضعیت آینده سیستم، احتمال وقوع خرابی، روند کاهش راندمان و عمر باقی‌مانده تجهیزات را پیش‌بینی می‌کند (Fuller et al., 2020).

رایانش لبه(Edge AI)

در معماری‌های سنتی، بخش عمده پردازش داده‌های هوش مصنوعی در مراکز داده ابری انجام می‌شود. اگرچه این رویکرد توان پردازشی بسیار بالایی فراهم می‌کند، اما وابستگی به شبکه ارتباطی، افزایش تأخیر و احتمال قطع ارتباط، استفاده از آن را در سامانه‌های کنترل بلادرنگ محدود می‌سازد. رایانش لبه با انتقال الگوریتم‌های هوش مصنوعی به نزدیک‌ترین نقطه نسبت به تجهیز، این محدودیت را برطرف می‌کند. در این معماری، مدل‌های یادگیری ماشین مستقیماً بر روی پردازنده‌های نهفته، FPGAها، DSPها یا تراشه‌های اختصاصی هوش مصنوعی اجرا می‌شوند و تصمیمات کنترلی بدون نیاز به ارسال داده به فضای ابری اتخاذ می‌شوند. این ویژگی موجب کاهش چشمگیر تأخیر، افزایش قابلیت اطمینان و کاهش وابستگی به شبکه ارتباطی می‌شود.(Shi et al., 2016)

در کنترل مبدل‌های قدرت، اجرای الگوریتم‌هایAI-MPC ، تشخیص خطا، پایش وضعیت تجهیزات و مدیریت انرژی بر روی پردازنده‌های لبه، امکان تصمیم‌گیری در مقیاس میلی‌ثانیه یا حتی میکروثانیه را فراهم می‌کند. چنین قابلیتی برای اینورترهای متصل به شبکه، شارژرهای سریع خودروهای برقی و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی اهمیت ویژه‌ای دارد.(Blaabjerg et al., 2021)




شکل ۷-۳. مقایسه معماری Cloud AI و Edge AI در کنترل مبدل‌های قدرت

یادگیری فدرال(Federated Learning)

افزایش تعداد مبدل‌های هوشمند و تجهیزات متصل به شبکه، چالش‌های جدیدی در زمینه امنیت داده و حریم خصوصی ایجاد کرده است. در بسیاری از کاربردهای صنعتی، انتقال داده‌های خام به یک سرور مرکزی به دلیل مسائل امنیتی، محدودیت پهنای باند یا مقررات حفاظتی امکان‌پذیر نیست. یادگیری فدرال با حذف نیاز به انتقال داده‌های خام، راهکاری مناسب برای این مسئله ارائه می‌دهد.(McMahan et al., 2017)

در این معماری، هر مبدل یا گره انرژی مدل محلی خود را با استفاده از داده‌های موجود آموزش می‌دهد. سپس تنها پارامترهای مدل یا گرادیان‌های به‌روزرسانی‌شده به سرور مرکزی ارسال می‌شوند. سرور، مدل‌های دریافتی را تجمیع کرده و نسخه جدید مدل جهانی را برای تمام گره‌ها ارسال می‌کند. در نتیجه، هیچ‌گاه داده‌های عملیاتی واقعی از محل تولید خارج نمی‌شوند و محرمانگی اطلاعات حفظ می‌شود.(McMahan et al., 2017)

در سامانه‌های انرژی توزیع‌شده، این فناوری امکان یادگیری مشترک میان نیروگاه‌های خورشیدی، مبدل‌های باتری، اینورترهای بادی و ریزشبکه‌ها را بدون افشای اطلاعات عملیاتی فراهم می‌کند. چنین رویکردی علاوه بر افزایش امنیت، موجب بهبود تعمیم‌پذیری مدل‌های هوش مصنوعی نیز می‌شود.(Li et al., 2020)



شکل ۸-۳. معماری یادگیری فدرال در شبکه توزیع‌شده مبدل‌های انرژی

هوش مصنوعی قابل توضیح

اگرچه شبکه‌های عصبی عمیق عملکرد بسیار مناسبی در کنترل سامانه‌های پیچیده دارند، اما تصمیمات آن‌ها غالباً فاقد قابلیت تفسیر هستند. در کاربردهای حساس مانند شبکه‌های قدرت، سامانه‌های حمل‌ونقل برقی و صنایع هوایی، مهندسان باید بدانند که کنترل‌کننده چرا تصمیم خاصی اتخاذ کرده است. این نیاز موجب شکل‌گیری حوزه هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) شده است.(Rudin, 2019)

در XAI تلاش می‌شود تصمیمات مدل هوش مصنوعی با استفاده از روش‌هایی مانند تحلیل اهمیت ویژگی‌ها، نقشه‌های توجه(Attention Maps) ، مقادیر SHAP و روش‌های LIME برای کاربر قابل درک شوند. در کنترل مبدل‌های قدرت، XAIمی‌تواند مشخص کند که آیا افزایش دمای نیمه‌هادی، تغییر ولتاژ شبکه یا کاهش وضعیت شارژ باتری بیشترین نقش را در تصمیم کنترلی داشته است. این قابلیت اعتماد کاربران به سامانه را افزایش داده و فرآیند عیب‌یابی را تسهیل می‌کند (Lundberg & Lee, 2017؛ Ribeiro, Singh, & Guestrin, 2016).

جدول ۶-۳. مقایسه فناوری‌های نوظهور در کنترل هوشمند مبدل‌های قدرت

فناوری	هدف اصلی	مهم‌ترین مزیت	کاربرد شاخص
دوقلوی دیجیتال	مدل مجازی برخط	پایش و پیش‌بینی خرابی	نگهداری پیشگویانه
Edge AI	پردازش محلی	کاهش تأخیر	کنترل بلادرنگ
یادگیری فدرال	یادگیری توزیع‌شده	حفظ حریم خصوصی	شبکه‌های انرژی توزیع‌شده
XAI	شفاف‌سازی تصمیمات	افزایش اعتماد و قابلیت ممیزی	سامانه‌های ایمنی‌حساس

تحلیل تطبیقی روش‌های کنترلی در مبدل‌های الکترونیک قدرت


تحول کنترل مبدل‌ها را می‌توان در سه نسل کلی خلاصه کرد. نسل نخست شامل PI/PID و روش‌های کلاسیک است که سادگی و قابلیت پیاده‌سازی بالایی دارند، اما سازگاری محدودی با تغییرات سیستم نشان می‌دهند. نسل دوم شامل روش‌هایی مانند کنترل مقاوم، تطبیقی و MPC است که عملکرد بهتری در شرایط پیچیده ارائه می‌کنند، اما اغلب به مدل و محاسبات قابل‌توجه وابسته‌اند. نسل سوم شامل روش‌های مبتنی بر AI است که قابلیت یادگیری، پیش‌بینی و سازگاری را به سامانه اضافه می‌کنند (Camacho & Bordons, 2013; Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025).

روش‌های AI در مقایسه با کنترل‌کننده‌های کلاسیک توان بیشتری برای استخراج روابط غیرخطی و سازگاری با شرایط متغیر دارند، اما نیاز به داده، هزینه آموزش، پیچیدگی محاسباتی و محدودیت تفسیرپذیری از چالش‌های آنهاست. ازاین‌رو، بهترین راهکار در بسیاری از کاربردهای حساس، استفاده از معماری ترکیبی است که در آن مدل فیزیکی و قیود ایمنی حفظ شده و AI وظایف یادگیری، تخمین و پیش‌بینی را انجام می‌دهد.

جدول ۹. مقایسه جامع روش‌های کنترل

روش	نیاز به مدل	سازگاری	یادگیری	مدیریت قیود	پیچیدگی	مناسب برای سامانه هوشمند
PI/PID	زیاد	کم	ندارد	محدود	کم	متوسط
SMC/Robust	زیاد	متوسط	ندارد	محدود	متوسط	خوب
Adaptive	متوسط	زیاد	محدود	محدود	متوسط	بسیار خوب
MPC	زیاد	متوسط	ندارد	بسیار خوب	زیاد	بسیار خوب
ML/DL	کم	زیاد	دارد	وابسته به معماری	متوسط تا زیاد	بسیار خوب
RL	کم	بسیار زیاد	دارد	وابسته به آموزش	زیاد	بسیار خوب
MPC-AI	متوسط	بسیار زیاد	دارد	بسیار خوب	زیاد	عالی

بر اساس این مقایسه، هیچ روش منفردی برای تمام کاربردها برتری مطلق ندارد PI/PID .در کاربردهای ساده و محدودیت‌های محاسباتی پایین همچنان مناسب است؛ MPCبرای سامانه‌های چندمتغیره و دارای قیود مزیت دارد؛ AI برای سامانه‌های غیرخطی و متغیر قابلیت یادگیری و سازگاری ایجاد می‌کند و MPC-AI امکان ترکیب این مزایا را فراهم می‌سازد.



شکل ۱-۴. مسیر تکامل آینده کنترل مبدل‌های قدرت

نتیجه‌گیری

الکترونیک قدرت به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سامانه‌های انرژی مدرن، نقشی بنیادین در تحقق اهداف توسعه پایدار، افزایش بهره‌وری انرژی، کاهش انتشار آلاینده‌ها و توسعه شبکه‌های هوشمند ایفا می‌کند. گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، افزایش استفاده از سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، رشد سریع خودروهای الکتریکی، توسعه ریزشبکه‌ها و ظهور زیرساخت‌های انرژی هوشمند، موجب شده است که نقش مبدل‌های الکترونیک قدرت از یک تجهیز صرفاً مبدل انرژی به یک عنصر تصمیم‌گیرنده، هوشمند و تعاملی در معماری سامانه‌های انرژی آینده تغییر یابد. در چنین شرایطی، استفاده از روش‌های کنترلی سنتی به‌تنهایی پاسخگوی نیازهای روزافزون این سامانه‌ها نیست و توسعه کنترل‌کننده‌های هوشمند، تطبیقی و پیش‌بین به یکی از مهم‌ترین محورهای پژوهش‌های بین‌المللی تبدیل شده است.

مبدل‌های الکترونیک قدرت به‌عنوان عناصر اصلی سامانه‌های انرژی نوین، تحت تأثیر افزایش منابع تجدیدپذیر، ذخیره‌سازی، خودروهای الکتریکی و شبکه‌های هوشمند، به کنترل‌کننده‌هایی نیاز دارند که سریع، پایدار، تطبیق‌پذیر و قادر به مدیریت عدم‌قطعیت باشند. بررسی انجام‌شده نشان داد که کنترل‌کننده‌های PI/PID و سایر روش‌های کلاسیک همچنان به دلیل سادگی و قابلیت اطمینان ارزشمند هستند، اما برای شرایط بسیار متغیر و غیرخطی محدودیت دارند.

MPCبا قابلیت پیش‌بینی رفتار آینده و مدیریت قیود، گام مهمی در کنترل پیشرفته مبدل‌ها محسوب می‌شود، اما وابستگی آن به مدل و هزینه محاسباتی می‌تواند اجرای آن را محدود کند. یادگیری ماشین، شبکه‌های عصبی و یادگیری تقویتی با استخراج دانش از داده‌ها، قابلیت سازگاری و یادگیری را افزایش می‌دهند؛ بااین‌حال، نیاز به داده، پیچیدگی محاسباتی، تفسیرپذیری و تضمین پایداری همچنان چالش‌های اساسی آنها هستند.

مهم‌ترین نتیجه این بررسی، اهمیت معماری‌های ترکیبی MPC-AI است. این معماری با ترکیب مدل فیزیکی، بهینه‌سازی و یادگیری می‌تواند هم قابلیت پیش‌بینی و مدیریت قیود MPC را حفظ کند و هم از قابلیت تطبیق و یادگیری AI بهره ببرد. در صورت طراحی مناسب، AIمی‌تواند برای تخمین پارامتر، پیش‌بینی رفتار، کاهش هزینه محاسباتی یا تولید سیاست کنترلی مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین فناوری‌هایی مانند دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال و XAI در حال تبدیل کنترل هوشمند از یک الگوریتم منفرد به یک معماری یکپارچه سایبر-فیزیکی هستند. دوقلوی دیجیتال امکان پایش و پیش‌بینی خرابی، رایانش لبه امکان اجرای سریع الگوریتم‌ها، یادگیری فدرال امکان آموزش توزیع‌شده و XAI امکان افزایش شفافیت و اعتمادپذیری را فراهم می‌کنند.

در مجموع، مسیر آینده کنترل مبدل‌های قدرت در جایگزینی کامل روش‌های کلاسیک با AI خلاصه نمی‌شود، بلکه در ادغام دانش فیزیکی، مدل‌های ریاضی، کنترل پیش‌بین، یادگیری و محاسبات هوشمند قرار دارد. توسعه مبدل‌های خودمختار مستلزم آن است که این فناوری‌ها همراه با تضمین پایداری، امنیت سایبری، محدودیت‌های فیزیکی و اعتبارسنجی سخت‌افزاری توسعه یابند.

پیشنهادات

1. توسعه مدل‌های ترکیبی هوش مصنوعی و مدل‌های فیزیکی (PINN) برای افزایش دقت و کاهش نیاز به داده‌های تجربی .
2. توسعه کنترل‌کننده‌های AI-MPC با قابلیت یادگیری برخط برای سازگاری با تغییرات بار، فرسودگی تجهیزات و عدم‌قطعیت‌ها .
3. طراحی و توسعه دوقلوهای دیجیتال هوشمند برای تشخیص خطا، پیش‌بینی عمر تجهیزات، تعمیرات و بهینه‌سازی انرژی .
4. بررسی کاربرد Edge AI و سخت‌افزارهای پیشرفته مانند FPGA برای اجرای بلادرنگ الگوریتم‌های هوشمند .
5. توسعه کنترل‌کننده‌های مقاوم در برابر حملات سایبری با استفاده از یادگیری فدرال، رمزنگاری سبک و تشخیص نفوذ .
6. گسترش کاربرد هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) برای افزایش شفافیت، اعتمادپذیری و پذیرش صنعتی سیستم‌های هوشمند .
7. انجام اعتبارسنجی در مقیاس صنعتی با استفاده از HIL ، ریزشبکه‌های واقعی و شبکه‌های قدرت عملیاتی .
8. توسعه مبدل‌های الکترونیک قدرت خودمختار با ترکیب AI-MPC ، دوقلوی دیجیتال، Edge AI، XAI و فناوری‌های امنیت سایبری .
9. بررسی عملکرد و قابلیت اطمینان این فناوری‌ها در شرایط واقعی، عدم‌قطعیت و خطاهای مختلف .

منابع:

1. Åström, K. J., & Hägglund, T. (2006). Advanced PID Control. ISA.
2. Åström, K. J., & Murray, R. M. (2021). Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press.
3. Åström, K. J., & Wittenmark, B. (2013). Adaptive Control (2nd ed.). Dover Publications.
4. Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
5. Blaabjerg, F., Teodorescu, R., Liserre, M., & Timbus, A. V. (2021). Power Electronics for Renewable Energy Systems. IEEE.
6. Blaabjerg, F., Yang, Y., Yang, D., & Wang, X. (2021). Distributed power generation systems and protection. Proceedings of the IEEE, 109(6), 1047–1072.
7. Breiman, L. (2001). Random forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.
8. Busoniu, L., Babuska, R., & De Schutter, B. (2008). A comprehensive survey of multi-agent reinforcement learning. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics.
9. Camacho, E. F., & Bordons, C. (2013). Model Predictive Control (2nd ed.). Springer.
10. Chen, M., Cui, H., Blaabjerg, F., et al. (2025). Power for AI and AI for power: The infinite entanglement between artificial intelligence and power electronics systems. IEEE Power Electronics Magazine.
11. Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 785–794.
12. Chen, X., et al. (2025). Artificial intelligence assisted predictive control for next generation power electronics. IEEE Transactions on Power Electronics.
13. Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. Machine Learning, 20(3), 273–297.
14. Dorf, R. C., & Bishop, R. H. (2017). Modern Control Systems (13th ed.). Pearson.
15. Erickson, R. W., & Maksimović, D. (2020). Fundamentals of Power Electronics (3rd ed.). Springer.
16. François-Lavet, V., Henderson, P., Islam, R., Bellemare, M. G., & Pineau, J. (2018). An introduction to deep reinforcement learning. Foundations and Trends in Machine Learning.

17. Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital twin: Enabling technologies, challenges and open research. IEEE Access, 8, 108952–108971.
18. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
19. Gunning, D., & Aha, D. W. (2019). DARPA's explainable artificial intelligence (XAI) program. AI Magazine, 40(2), 44–58.
20. Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S. (2018). Soft actor-critic: Off-policy maximum entropy deep reinforcement learning. Proceedings of ICML.
21. Hansen, T., Cicilio, P., et al. (2021). Review of dynamic and transient modeling of power electronic converters for converter dominated power systems. IEEE Access, 9, 82094.
22. Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long short-term memory. Neural Computation, 9(8), 1735–1780.
23. Hornik, K., Stinchcombe, M., & White, H. (1989). Multilayer feedforward networks are universal approximators. Neural Networks, 2(5), 359–366.
24. Kairouz, P., McMahan, H. B., Avent, B., et al. (2021). Advances and open problems in federated learning. Foundations and Trends in Machine Learning, 14(1–2), 1–210.
25. Khalil, H. K. (2002). Nonlinear Systems (3rd ed.). Prentice Hall.
26. Kiumarsi, B., Lewis, F. L., Modares, H., Karimpour, A., & Naghibi-Sistani, M. B. (2018). Reinforcement learning for optimal control of continuous-time systems. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.
27. Kouro, S., Cortés, P., Vargas, R., Ammann, U., & Rodríguez, J. (2009). Model predictive control—A simple and powerful method to control power converters. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 56(6), 1826–1838.
28. LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436–444.
29. Li, T., Sahu, A. K., Talwalkar, A., & Smith, V. (2020). Federated learning: Challenges, methods, and future directions. IEEE Signal Processing Magazine, 37(3), 50–60.
30. Li, Y., Dragicevic, T., & Vasquez, J. C. (2022). Artificial intelligence in power electronics: A review. IEEE Journal of Emerging and Selected Topics in Power Electronics.
31. Lillicrap, T. P., et al. (2016). Continuous control with deep reinforcement learning. International Conference on Learning Representations (ICLR).
32. Lundberg, S. M., & Lee, S.-I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. Advances in Neural Information Processing Systems.
33. Mnih, V., et al. (2015). Human-level control through deep reinforcement learning. Nature, 518, 529–533.
34. Puterman, M. L. (2014). Markov Decision Processes. Wiley.
35. Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. M. (2022). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design. Nob Hill Publishing.
36. Ribeiro, M. T., Singh, S., & Guestrin, C. (2016). Why should I trust you? Explaining the predictions of any classifier. Proceedings of the ACM SIGKDD International Conference.
37. Rudin, C. (2019). Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead. Nature Machine Intelligence, 1, 206–215.
38. Safari, A., Oshnoei, A., & Blaabjerg, F. (2025). Artificial intelligence techniques for enhancing the performance of controllers in power converter-based systems—An overview. IEEE.
39. Schmidhuber, J. (2015). Deep learning in neural networks: An overview. Neural Networks, 61, 85–117.
40. Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge computing: Vision and challenges. IEEE Internet of Things Journal, 3(5), 637–646.
41. Schulman, J., et al. (2017). Proximal policy optimization algorithms. arXiv.
42. Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.

43. Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital twin in industry: State-of-the-art. IEEE Transactions on Industrial Informatics.
44. Zhao, B., Blaabjerg, F., & Wang, X. (2021). Artificial intelligence in power electronics and renewable energy systems. IEEE.
45. Li, T., et al. (2020). Federated learning and distributed intelligence for energy systems. IEEE Signal Processing Magazine.
46. Maksimović, D., & Erickson, R. W. (2020). Fundamentals of Power Electronics. Springer.
47. Middlebrook, R. D., & Ćuk, S. (1976). A general unified approach to modeling switching-converter power stages. IEEE Power Electronics Specialists Conference.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

بررسی و تبیین فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی برای نسل آینده مبدل‌های الکترونیک قدرت: دوقلوی دیجیتال، Edge AI، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک

کیان موسوی [۱]، کسری موسوی [۲]، معصومه سیدی [۳]

[۱] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،
kianmusavi219@gmail.com
[۲] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن،
kasramusavi17@gmail.com
[۳] استادیار، دانشگاه آیندگان تنکابن m.seyedi54@gmail.com

چکیده

افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر، توسعه شبکه‌های هوشمند، گسترش سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و افزایش الزامات بهره‌وری، موجب شده است که مبدل‌های الکترونیک قدرت به سمت معماری‌های هوشمند، تطبیقی و خودمختار حرکت کنند. روش‌های کنترل سنتی، علی‌رغم عملکرد مطلوب در شرایط نامی، در مواجهه با عدم‌قطعیت‌ها، رفتارهای غیرخطی، تغییرات پارامترها و شرایط متغیر بهره‌برداری با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. در سال‌های اخیر، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، یادگیری عمیق و الگوریتم‌های یادگیری تقویتی به‌عنوان فناوری‌های توانمندساز برای توسعه نسل جدید کنترل‌کننده‌های هوشمند مبدل‌های قدرت مورد توجه گسترده قرار گرفته‌اند. این مقاله یک مرور جامع و نظام‌مند بر معماری‌ها، روش‌ها و روندهای نوین کنترل هوشمند در مبدل‌های الکترونیک قدرت ارائه می‌دهد. در این پژوهش، نقش هوش مصنوعی در کنار روش‌های کنترل پیشرفته، به‌ویژه کنترل پیش‌بین مدل‌محور (MPC)، کنترل تطبیقی، دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی قابل توضیح بررسی شده است. همچنین، چالش‌های اساسی شامل نیاز به داده‌های واقعی، قابلیت تعمیم مدل‌ها، محدودیت‌های محاسباتی، امنیت سایبری، تحلیل پایداری و پذیرش صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. نتایج بررسی نشان می‌دهد که آینده کنترل مبدل‌های قدرت در همگرایی کنترل مبتنی بر مدل و روش‌های داده‌محور قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که معماری‌های ترکیبی AI–MPC می‌توانند ضمن حفظ پایداری و قابلیت اعتماد، ویژگی‌های یادگیری، پیش‌بینی و سازگاری بلادرنگ را فراهم کنند. در نهایت، یک نقشه راه آینده برای توسعه مبدل‌های انرژی خودمختار مبتنی بر هوش مصنوعی، دوقلوی دیجیتال و یادگیری توزیع‌شده ارائه شده است.


واژه‌هاي كليدي: هوش مصنوعی، مبدل‌های الکترونیک قدرت، یادگیری فدرال، دوقلوی دیجیتال،**Edge AI**، شبکه هوشمند.

مقدمه

مبدل‌های الکترونیک قدرت در چهار دهه اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده و از تجهیزات ساده تبدیل و تنظیم انرژی الکتریکی به یکی از اجزای کلیدی زیرساخت‌های انرژی مدرن تبدیل شده‌اند. توسعه گسترده منابع انرژی تجدیدپذیر، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، خودروهای الکتریکی، ریزشبکه‌ها و شبکه‌های هوشمند، موجب شده است که نقش مبدل‌های قدرت از یک عنصر صرفاً تبدیل‌کننده توان فراتر رفته و به عنوان یک واحد هوشمند برای مدیریت جریان انرژی، بهبود کیفیت توان و افزایش قابلیت اطمینان سامانه‌های انرژی شناخته شوند. در این چارچوب، عملکرد مبدل‌های الکترونیک قدرت تأثیر مستقیمی بر بهره‌وری انرژی، انعطاف‌پذیری شبکه و تحقق اهداف توسعه پایدار و کربن‌زدایی دارد.(Blaabjerg, Yang, Yang, & Wang, 2021)

افزایش سهم منابع انرژی تجدیدپذیر با ماهیت متناوب و غیرقابل پیش‌بینی، شرایط بهره‌برداری از مبدل‌های قدرت را به محیط‌هایی پویا، غیرخطی و همراه با عدم‌قطعیت تبدیل کرده است. تغییرات شرایط محیطی، نوسانات شبکه، تغییرات بار، وضعیت سامانه‌های ذخیره‌سازی و الزامات جدید بهره‌برداری، نیازمند راهکارهای کنترلی پیشرفته‌ای هستند که علاوه بر پاسخ دینامیکی سریع، قابلیت سازگاری، پیش‌بینی رفتار آینده و تحمل خطا را نیز داشته باشند.(Rodríguez & Cortés, 2012)

در سال‌های اخیر، مسیر تحقیقات در حوزه کنترل مبدل‌های قدرت از توسعه کنترل‌کننده‌های کلاسیک به سمت طراحی معماری‌های هوشمند مبتنی بر داده، مدل‌های فیزیکی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی تغییر یافته است. فناوری‌هایی نظیر دوقلوی دیجیتال، هوش مصنوعی لبه، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک و هوش مصنوعی قابل توضیح، امکان توسعه سامانه‌هایی را فراهم کرده‌اند که علاوه بر کنترل، قابلیت پایش وضعیت، پیش‌بینی خرابی، بهینه‌سازی عملکرد و مدیریت چرخه عمر تجهیزات را دارا هستند (Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025؛Tao et al., 2019). بر این اساس، حرکت به سمت مبدل‌های الکترونیک قدرت هوشمند و خودمختار، به یکی از مسیرهای اصلی پژوهش در حوزه سامانه‌های انرژی آینده تبدیل شده است.



شکل ۱- معماری سامانه انرژی هوشمند

بیان مسئله


تحولات اخیر در ساختار سامانه‌های انرژی، محدودیت‌های روش‌های سنتی کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت را بیش از پیش آشکار ساخته است. در معماری‌های متداول، کنترل‌کننده‌هایی نظیرPI ، PID، کنترل لغزشی و کنترل پیش‌بین مدل‌محور توانسته‌اند عملکرد مناسبی در شرایط مشخص ارائه دهند؛ با این حال، وابستگی این روش‌ها به مدل‌های دقیق ریاضی، حساسیت نسبت به تغییر پارامترها و دشواری سازگاری با شرایط متغیر، استفاده از آن‌ها را در محیط‌های پیچیده و غیرقطعی محدود کرده است (Blaabjerg et al., ۲۰۲۱).

از سوی دیگر، افزایش تعداد تجهیزات متصل، توسعه اینترنت اشیای صنعتی و گسترش حسگرهای هوشمند، حجم گسترده‌ای از داده‌های عملیاتی شامل اطلاعات ولتاژ، جریان، دما، کیفیت توان، وضعیت سلامت تجهیزات و شرایط محیطی را ایجاد کرده است. اگرچه این داده‌ها فرصت قابل توجهی برای افزایش بهره‌وری و قابلیت اطمینان سامانه فراهم می‌کنند، اما استخراج اطلاعات مفید از آن‌ها با روش‌های سنتی با چالش‌های اساسی همراه است. الگوریتم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه روش‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق، با قابلیت شناسایی روابط پیچیده و غیرخطی میان داده‌ها، امکان پیش‌بینی رفتار سیستم، تشخیص ناهنجاری‌ها و اتخاذ تصمیمات هوشمند را فراهم می‌سازند (Goodfellow, Bengio, & Courville, ۲۰۱۶).

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در کاربرد هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت، چالش‌هایی همچنان مانع از پذیرش گسترده صنعتی این فناوری‌ها هستند. وابستگی مدل‌های یادگیری عمیق به داده‌های آموزشی گسترده، عدم انطباق کامل برخی مدل‌ها با قوانین فیزیکی، نیاز به پردازش بلادرنگ، نگرانی‌های امنیت سایبری، محدودیت قابلیت تفسیر تصمیمات و الزامات مربوط به قابلیت اعتماد، از مهم‌ترین مسائل مطرح در این حوزه محسوب می‌شوند. در پاسخ به این چالش‌ها، فناوری‌هایی مانند دوقلوی دیجیتال، Edge AI، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک و هوش مصنوعی قابل توضیح به عنوان رویکردهای نوین برای ایجاد سامانه‌های هوشمند، ایمن و قابل اعتماد توسعه یافته‌اند (Tao, Zhang, Liu, & Nee, ۲۰۱۹؛ Shi et al., ۲۰۱۶؛ McMahan et al., ۲۰۱۷؛ Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, ۲۰۱۹؛ Rudin, ۲۰۱۹).

دوقلوی دیجیتال با ایجاد ارتباط دوسویه میان تجهیز فیزیکی و مدل مجازی، امکان پایش لحظه‌ای، تحلیل رفتار آینده و ارزیابی سناریوهای مختلف را فراهم می‌کند. همچنین، Edge AIبا انتقال فرآیند پردازش هوش مصنوعی به نزدیک‌ترین سطح نسبت به تجهیز، محدودیت‌های ناشی از تأخیر ارتباطی و وابستگی به زیرساخت‌های ابری را کاهش داده و اجرای کنترل‌های بلادرنگ را امکان‌پذیر می‌سازد. از سوی دیگر، یادگیری فدرال با کاهش نیاز به انتقال داده‌های خام و حفظ محرمانگی اطلاعات، راهکاری مناسب برای شبکه‌های گسترده از مبدل‌های قدرت توزیع‌شده ارائه می‌دهد (Shi et al., ۲۰۱۶؛ McMahan et al., ۲۰۱۷).

با وجود مطالعات متعدد در زمینه کاربرد هوش مصنوعی در کنترل و مدیریت مبدل‌های قدرت، هنوز یک چارچوب جامع که تعامل میان فناوری‌های نوظهور هوش مصنوعی را از دیدگاه قابلیت پیاده‌سازی صنعتی، الزامات محاسباتی، امنیت، اعتمادپذیری و مسیر توسعه آینده بررسی کند، به‌طور کامل ارائه نشده است. ازاین‌رو، انجام یک مطالعه مروری نظام‌مند برای تحلیل ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و فرصت‌های پیش روی این فناوری‌ها، به‌منظور توسعه نسل آینده مبدل‌های الکترونیک قدرت هوشمند، ضروری به نظر می‌رسد (Rawlings, Mayne, & Diehl, ۲۰۲۲).



شکل ۲- ارتباط هوش مصنوعی، کنترل پیشرفته و مبدل‌های قدرت

اهداف پژوهش

- بررسی روندتحول کاربردهوش مصنوعی درحوزه الکترونیک قدرت وتحلیل ضرورت حرکت به سمت معماری‌های هوشمند .
- مرور و دسته‌بندی فناوری‌های نوظهور شامل دوقلوی دیجیتال، Edge AI، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک و هوش مصنوعی قابل توضیح .
- تحلیل قابلیت‌ها، مزایا، محدودیت‌ها فناوری‌های هوش مصنوعی در سامانه‌های تبدیل انرژی .
- بررسی نقش هوش مصنوعی در بهبود کنترل تطبیقی، پایش سلامت، تشخیص خطا، پیش‌بینی خرابی و نگهداری پیش‌بینانه مبدل‌های قدرت .
- ارائه یک دیدگاه یکپارچه برای ترکیب مدل‌های فیزیکی، داده‌های عملیاتی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی در توسعه مبدل‌های خودیادگیر و خودتنظیم .
- شناسایی و پیشنهاد مسیرهای آینده تحقیقاتی برای توسعه سامانه‌های انرژی هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی

مبانی فناوری‌های هوش مصنوعی در مبدل‌های الکترونیک قدرت

سیر تحول هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت

سیر تحول هوش مصنوعی در الکترونیک قدرت نشان‌دهنده گذار از روش‌های کنترلی سنتی به معماری‌های هوشمند و داده‌محور در طراحی و بهره‌برداری سامانه‌های تبدیل انرژی است. در نسل نخست، کنترل‌کننده‌های کلاسیکی مانند PI و PID به دلیل سادگی، هزینه پایین و قابلیت اطمینان مناسب، در تنظیم ولتاژ، جریان و توان خروجی کاربرد گسترده‌ای داشتند، اما در مواجهه با رفتارهای غیرخطی، تغییرات پارامترها و شرایط بهره‌برداری متغیر با محدودیت روبه‌رو بودند (Blaabjerg, Yang, Yang, & Wang, 2021). با گسترش منابع انرژی تجدیدپذیر، ریزشبکه‌ها و سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، پژوهش‌ها به سمت روش‌هایی نظیر کنترل مقاوم، تطبیقی، لغزشی و کنترل پیش‌بین مدل‌محور سوق یافت که اگرچه عملکرد بهتری در مدیریت عدم‌قطعیت‌ها و قیود داشتند، اما همچنان وابسته به مدل‌های دقیق ریاضی بودند (Rodríguez & Rawlings, Mayne, & Diehl, 2022؛Cortés, 2012).

پیشرفت علوم داده، افزایش توان پردازشی، توسعهGPU ها، اینترنت اشیای صنعتی و دسترسی به داده‌های عملیاتی گسترده، زمینه ظهور رویکردهای داده‌محور را فراهم ساخت؛ رویکردهایی که با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی، روابط پیچیده سیستم را مستقیماً از داده‌ها استخراج کرده و وابستگی به مدل‌های تحلیلی را کاهش دادند (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016) در مراحل اولیه، شبکه‌های عصبی، سیستم‌های فازی و الگوریتم‌های تکاملی برای شناسایی سیستم، تنظیم کنترل‌کننده‌ها، تشخیص خطا و بهینه‌سازی عملکرد به کار گرفته شدند، اما محدودیت‌های محاسباتی و کمبود داده، توسعه آن‌ها را محدود ساخت .(Haykin, 2009) از اواسط دهه ۲۰۱۰، با پیشرفت یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی، امکان مدل‌سازی دقیق رفتارهای پیچیده، پیش‌بینی خرابی، مدیریت انرژی و طراحی کنترل‌کننده‌های هوشمند فراهم شد .(Sutton & Barto, 2018) در سال‌های اخیر نیز تمرکز پژوهش‌ها از کاربرد منفرد هوش مصنوعی به سمت توسعه سامانه‌های هوشمند مبتنی بر دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک و هوش مصنوعی قابل توضیح تغییر یافته است؛ سامانه‌هایی که قادرند علاوه بر کنترل بلادرنگ، پایش وضعیت، پیش‌بینی خرابی، تصمیم‌گیری تطبیقی و مدیریت چرخه عمر تجهیزات را به‌صورت یکپارچه انجام دهند .(Tao, Zhang, Liu, & Nee, 2019) این روند نشان می‌دهد که آینده الکترونیک قدرت بر همگرایی دانش فیزیکی، هوش مصنوعی، ارتباطات هوشمند، امنیت سایبری و رایانش توزیع‌شده استوار بوده و مسیر توسعه آن به سوی مبدل‌های هوشمند، خودمختار و قابل اعتماد برای سامانه‌های انرژی نسل آینده حرکت می‌کند (Blaabjerg et al., 2021؛ Safari, Oshnoei, & Blaabjerg, 2025)

هوش مصنوعی و گذار از مدل‌های فیزیکی به مدل‌های داده‌محور


یکی از مهم‌ترین تحولات در الکترونیک قدرت، گذار از مدل‌سازی مبتنی بر فیزیک به مدل‌سازی داده‌محور است. در روش‌های کلاسیک، طراحی کنترل‌کننده بر پایه معادلات ریاضی و مدل‌های فیزیکی انجام می‌شود، اما این رویکرد در برابر تغییر پارامترها، فرسودگی تجهیزات، رفتارهای غیرخطی و شرایط متغیر بهره‌برداری با محدودیت‌هایی مواجه است. در مقابل، مدل‌های داده‌محور با استفاده از داده‌های واقعی حاصل از حسگرها، شامل ولتاژ، جریان، توان، دما و سایر متغیرهای عملیاتی، الگوهای پنهان سیستم را استخراج کرده و بدون نیاز به مدل‌سازی صریح، رفتار سیستم را پیش‌بینی می‌کنند (Bishop, 2006؛Goodfellow et al., 2016). این ویژگی به‌ویژه برای سامانه‌هایی با مدل‌های پیچیده یا شرایط کاری متغیر، مزیت قابل توجهی محسوب می‌شود. با این حال، وابستگی به حجم زیاد داده، احتمال بیش‌برازش، کاهش قابلیت تعمیم و عدم تضمین

رعایت قوانین فیزیکی از مهم‌ترین محدودیت‌های این رویکرد هستند. ازاین‌رو، پژوهش‌های اخیر بر توسعه معماری‌های ترکیبی Physics-Informed Artificial Intelligence متمرکز شده‌اند که با ادغام دانش فیزیکی و یادگیری داده‌محور، دقت، قابلیت تعمیم و اعتمادپذیری مدل‌های هوشمند را بهبود می‌بخشند و به‌عنوان یکی از امیدبخش‌ترین مسیرهای آینده در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت شناخته می‌شوند (Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019).

یادگیری ماشین در مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری ماشین به‌عنوان یکی از نخستین شاخه‌های هوش مصنوعی، نقش مهمی در توسعه سامانه‌های هوشمند الکترونیک قدرت ایفا کرده و به یکی از فناوری‌های کلیدی در کنترل، مدل‌سازی و بهره‌برداری از مبدل‌های قدرت تبدیل شده است. برخلاف روش‌های کلاسیک که بر مدل‌های تحلیلی و روابط ریاضی از پیش تعیین‌شده متکی هستند، یادگیری ماشین با استفاده از داده‌های واقعی، روابط پیچیده و غیرخطی میان متغیرهای الکتریکی، حرارتی و محیطی را استخراج کرده و امکان توسعه مدل‌های تطبیق‌پذیر و داده‌محور را فراهم می‌سازد (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016؛Bishop, 2006). این قابلیت موجب شده است تا کاربردهای گسترده‌ای در زمینه کنترل هوشمند، مدل‌سازی، تشخیص خطا، پیش‌بینی خرابی، مدیریت انرژی، بهینه‌سازی راندمان و پایش وضعیت تجهیزات پیدا کند.

اهمیت این فناوری ناشی از آن است که عملکرد مبدل‌های قدرت تحت تأثیر عواملی نظیر تغییرات دمای نیمه‌هادی‌ها، فرسودگی تجهیزات، نوسانات شبکه، تغییر مشخصات بار و عدم‌قطعیت پارامترهای مدار قرار دارد و مدل‌های ریاضی متداول همواره قادر به توصیف دقیق این تغییرات نیستند. الگوریتم‌های یادگیری ماشین با بهره‌گیری از داده‌های اندازه‌گیری‌شده، تغییرات شرایط بهره‌برداری را شناسایی کرده و مدل خود را به‌صورت تطبیقی به‌روزرسانی می‌کنند که این امر موجب افزایش دقت و قابلیت اطمینان سامانه‌های کنترلی می‌شود .(Haykin, 2009) از دیدگاه روش‌شناسی، یادگیری ماشین به سه دسته اصلی شامل یادگیری نظارت‌شده، بدون نظارت و تقویتی تقسیم می‌شود که هر یک متناسب با نوع مسئله در کاربردهای مختلف الکترونیک قدرت مورد استفاده قرار می‌گیرند .(Mitchell, 1997)



شکل۳- مدل‌سازی دینامیکی مبدل قدرت

در میان این روش‌ها، یادگیری نظارت‌شده برای پیش‌بینی متغیرهای عملکردی، تخمین پارامترها و ارزیابی سلامت تجهیزات، و یادگیری بدون نظارت برای خوشه‌بندی داده‌ها، تشخیص ناهنجاری‌ها و پایش وضعیت تجهیزات کاربرد گسترده‌ای دارد (Jain, 2010؛Cortes & Vapnik, 1995). همچنین، مدل‌سازی داده‌محور با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی و صنعتی، امکان پیش‌بینی دقیق رفتار مبدل‌ها را حتی در نبود مدل‌های فیزیکی کامل فراهم کرده و در مبدل‌های چندسطحی، ریزشبکه‌ها و سامانه‌های هیبریدی اهمیت ویژه‌ای یافته است .(Goodfellow et al., 2016) علاوه بر این، یادگیری ماشین نقش مؤثری در تشخیص زودهنگام خطا، پیش‌بینی عمر باقی‌مانده تجهیزات و توسعه راهبردهای تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه ایفا می‌کند که به افزایش قابلیت اطمینان و کاهش هزینه‌های بهره‌برداری منجر می‌شود .(Lei et al., 2020) در حوزه کنترل نیز، این الگوریتم‌ها به‌عنوان مدل جانشین یا مولد سیاست کنترلی در کنار کنترل پیش‌بین و کنترل تطبیقی، موجب بهبود دقت، کاهش زمان محاسبات و ارتقای عملکرد بلادرنگ شده‌اند.(Rawlings, Mayne, & Diehl, 2022)

با وجود این مزایا، چالش‌هایی نظیر نیاز به داده‌های آموزشی باکیفیت، محدودیت قابلیت تعمیم مدل‌ها، پیچیدگی محاسباتی و دشواری تفسیر تصمیمات همچنان مانع استفاده گسترده از این فناوری در کاربردهای صنعتی هستند .(Rudin, 2019) ازاین‌رو، پژوهش‌های اخیر بر توسعه رویکردهایی مانند یادگیری عمیق، هوش مصنوعی مبتنی بر فیزیک، یادگیری فدرال و هوش مصنوعی قابل توضیح متمرکز شده‌اند تا ضمن حفظ مزایای یادگیری ماشین، محدودیت‌های آن را برطرف کرده و زمینه توسعه نسل جدید سامانه‌های هوشمند الکترونیک قدرت را فراهم سازند (McMahan et al., 2017؛Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019).

جدول ۱ - مقایسه مهم‌ترین الگوریتم‌های یادگیری ماشین در کاربردهای الکترونیک قدرت

الگوریتم	نوع یادگیری	مهم‌ترین کاربرد در مبدل‌های قدرت	مزایا	محدودیت‌ها
رگرسیون خطی	نظارت‌شده	تخمین پارامترها	ساده، سریع	مناسب نبودن برای روابط غیرخطی
ماشین بردار پشتیبان(SVM)	نظارت‌شده	تشخیص خطا، طبقه‌بندی	دقت بالا	هزینه محاسباتی نسبتاً زیاد
درخت تصمیم	نظارت‌شده	تصمیم‌گیری کنترلی	قابل تفسیر	حساس به داده‌های آموزشی
جنگل تصادفی	نظارت‌شده	پیش‌بینی خرابی	مقاوم در برابر نویز	پیچیدگی بیشتر نسبت به درخت تصمیم
K-Means	بدون نظارت	خوشه‌بندی وضعیت عملکرد	ساده و سریع	نیاز به تعیین تعداد خوشه‌ها
تحلیل مؤلفه‌های اصلی(PCA)	بدون نظارت	کاهش ابعاد داده	کاهش پیچیدگی	از دست رفتن بخشی از اطلاعات

همان‌گونه که مشاهده می‌شود، هیچ الگوریتمی به‌تنهایی پاسخگوی تمامی نیازهای مبدل‌های الکترونیک قدرت نیست و انتخاب روش مناسب به نوع کاربرد، حجم داده، محدودیت‌های محاسباتی و الزامات بلادرنگ بستگی دارد.

یادگیری عمیق (Deep Learning) در مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری عمیق به‌عنوان یکی از شاخه‌های پیشرفته یادگیری ماشین، طی سال‌های اخیر نقش مهمی در مدل‌سازی، پیش‌بینی و کنترل سامانه‌های پیچیده ایفا کرده است. برخلاف روش‌های سنتی، شبکه‌های عصبی عمیق قادرند ویژگی‌های مهم را به‌صورت خودکار از داده‌های خام استخراج کرده و روابط غیرخطی پیچیده حاکم بر مبدل‌های الکترونیک قدرت را مدل‌سازی کنند (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016؛LeCun, Bengio, & Hinton, 2015).

مبدل‌های قدرت مدرن حجم گسترده‌ای از داده‌های عملیاتی شامل ولتاژ، جریان، دما، توان، وضعیت سلامت تجهیزات و اطلاعات محیطی تولید می‌کنند که تحلیل آن‌ها با روش‌های کلاسیک دشوار است. شبکه‌های عمیق با توانایی پردازش این داده‌ها، امکان پیش‌بینی رفتار سیستم، استخراج الگوهای عملکردی و توسعه سامانه‌های انرژی هوشمند را فراهم می‌سازند.(Schmidhuber, 2015)

معماری‌های مختلف یادگیری عمیق بر اساس نوع کاربرد مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ به‌طوری‌که شبکه‌های عصبی عمیق برای مدل‌سازی روابط غیرخطی، شبکه‌های کانولوشنی (CNN)برای تشخیص خرابی و تحلیل داده‌های تصویری و حرارتی، و شبکه‌های بازگشتی مانند LSTM برای پیش‌بینی سری‌های زمانی و تغییرات دینامیکی سیستم کاربرد دارند.(LeCun et al., 2015)

یکی از مهم‌ترین کاربردهای یادگیری عمیق، ایجاد مدل‌های جانشین برای مبدل‌های پیچیده است. این مدل‌ها قادرند رفتار غیرخطی سامانه‌هایی مانند مبدل‌های چندسطحی، مبدل‌های رزنانسی و سیستم‌های چندورودی-چندخروجی را از داده‌های عملیاتی یاد گرفته و در طراحی کنترل‌کننده‌های پیش‌بین و تطبیقی مورد استفاده قرار گیرند (Blaabjerg et al., 2021).

همچنین، یادگیری عمیق نقش مؤثری در تشخیص و پیش‌بینی خرابی نیمه‌هادی‌های قدرت مانندIGBT ، MOSFET، SiCو GaN دارد. این روش‌ها قادرند تغییرات جزئی در سیگنال‌های الکتریکی و حرارتی را شناسایی کرده و زمینه توسعه سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه و افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات را فراهم کنند (Lei et al., 2020).

در سامانه‌های انرژی هیبریدی شامل منابع تجدیدپذیر، باتری، ابرخازن و شبکه برق، الگوریتم‌های یادگیری عمیق می‌توانند با تحلیل هم‌زمان شرایط تولید، مصرف و محدودیت‌های سیستم، راهبردهای بهینه مدیریت انرژی را استخراج کنند و موجب افزایش بهره‌وری شوند .(Lund et al., 2015) همچنین، شبکه‌های عصبی گرافی با قابلیت مدل‌سازی روابط توپولوژیکی، چشم‌انداز جدیدی برای مدیریت ریزشبکه‌ها و سامانه‌های انرژی توزیع‌شده ایجاد کرده‌اند.(Wu et al., 2021)

با وجود قابلیت‌های گسترده، استفاده از یادگیری عمیق در کنترل بلادرنگ مبدل‌های قدرت با چالش‌هایی همچون نیاز به داده‌های آموزشی گسترده، هزینه محاسباتی بالا، محدودیت قابلیت تفسیر و کاهش عملکرد در شرایط بهره‌برداری جدید مواجه است .(Rudin, 2019) ازاین‌رو، تحقیقات اخیر به سمت توسعه روش‌های یادگیری عمیق آگاه از فیزیک، هوش مصنوعی لبه‌ای و دوقلوی دیجیتال حرکت کرده‌اند تا مدل‌هایی با قابلیت اعتماد، تفسیرپذیری و اجرای بلادرنگ ایجاد شوند (Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019). در مجموع، یادگیری عمیق به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی تحول دیجیتال در الکترونیک قدرت، نقش مهمی در توسعه مبدل‌های هوشمند، خودسازگار و پیش‌بین آینده خواهد داشت.

جدول ۲- مقایسه مهم‌ترین معماری‌های یادگیری عمیق در مبدل‌های الکترونیک

معماری	نوع داده	مهم‌ترین کاربرد	مزایا	محدودیت
شبکه عصبی چندلایه(MLP)	داده‌های عددی	مدل‌سازی غیرخطی، تقریب توابع	ساده، پایدار	محدودیت در داده‌های پیچیده
شبکه کانولوشنی(CNN)	تصویر، طیف، سیگنال	تشخیص خرابی، تحلیل حرارتی	استخراج خودکار ویژگی‌ها	نیازمند داده زیاد
شبکه بازگشتی(RNN)	سری زمانی	پیش‌بینی بار و توان	مدل‌سازی وابستگی زمانی	مشکل ناپدیدشدن گرادیان
LSTM	سری زمانی	پیش‌بینی تولید انرژی، کنترل تطبیقی	دقت بالا در داده‌های زمانی	زمان آموزش زیاد
Autoencoder	داده‌های بدون برچسب	تشخیص ناهنجاری	مناسب برای داده‌های بزرگ	دشواری تنظیم ساختار
Graph Neural Network (GNN)	شبکه‌های گرافی	تحلیل ریزشبکه و شبکه هوشمند	مدل‌سازی ارتباطات شبکه	پیچیدگی محاسباتی بالا
Transformer	داده‌های زمانی بلند	پیش‌بینی چندمتغیره انرژی	دقت بسیار بالا	نیاز به سخت‌افزار قدرتمند

یادگیری تقویتی و کاربرد آن در کنترل خودمختار مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری تقویتی (Reinforcement Learning) یکی از رویکردهای پیشرفته هوش مصنوعی است که با یادگیری از تعامل مستمر عامل هوشمند با محیط، سیاست کنترلی بهینه را بدون نیاز به داده‌های برچسب‌گذاری‌شده استخراج می‌کند. این ویژگی، RLرا به گزینه‌ای مناسب برای کنترل سامانه‌های الکترونیک قدرت با رفتارهای غیرخطی، پویا و

دارای عدم‌قطعیت تبدیل کرده است .(Sutton & Barto, 2018) برخلاف روش‌های سنتی، عامل یادگیری تقویتی با دریافت پاداش یا جریمه، راهبردی را توسعه می‌دهد که عملکرد بلندمدت سیستم را بهینه می‌سازد.

در مبدل‌های الکترونیک قدرت، بسیاری از مسائل کنترلی ماهیت تصمیم‌گیری متوالی دارند؛ به‌گونه‌ای که انتخاب هر فرمان کنترلی بر عملکرد آینده سیستم تأثیرگذار است. ازاین‌رو، RLقابلیت بالایی در کاربردهایی مانند کنترل مبدل‌های متصل به منابع تجدیدپذیر، مدیریت انرژی ریزشبکه‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی، شارژرهای خودروهای الکتریکی و اینورترهای هوشمند دارد .(François-Lavet et al., 2018) این فرآیند معمولاً در قالب فرآیند تصمیم‌گیری مارکوف مدل شده و هدف آن یافتن سیاستی است که مجموع پاداش‌های آینده را بیشینه کند.(Sutton & Barto, 2018)

الگوریتم‌هایی مانند Q-Learning، Deep Q Network (DQN)، DDPG، PPOو SACبا ترکیب یادگیری عمیق و یادگیری تقویتی، امکان حل مسائل پیچیده با فضای حالت بزرگ را فراهم کرده‌اند (Watkins & Dayan, 1992؛ Mnih et al., 2015). در کنترل مستقیم مبدل‌ها، عامل هوشمند می‌تواند بدون نیاز به مدل دقیق ریاضی، سیاست کلیدزنی بهینه را از طریق تجربه یاد بگیرد و در برابر تغییر پارامترهای سیستم سازگاری بیشتری نشان دهد.

یکی از کاربردهای مهمRL ، مدیریت انرژی در ریزشبکه‌های هوشمند است؛ جایی که عامل باید میان منابع مختلف انرژی، ذخیره‌سازها و بارهای متغیر تصمیم‌گیری کند و با کاهش هزینه، تلفات و استهلاک تجهیزات، عملکرد بهینه‌ای ارائه دهد .(Glavic et al., 2017) همچنین در خودروهای الکتریکی، یادگیری تقویتی برای بهینه‌سازی شارژ و دشارژ باتری، مدیریت حرارتی و افزایش بهره‌وری انرژی مورد استفاده قرار گرفته است.(Kiumarsi et al., 2018)

با وجود مزایای قابل توجه، کاربرد صنعتی RL با چالش‌هایی مانند نیاز به داده و تعامل آموزشی گسترده، دشواری آموزش مستقیم روی تجهیزات واقعی، نبود تضمین کامل پایداری و نیاز به توان پردازشی بالا مواجه است. به همین دلیل، استفاده از محیط‌های شبیه‌سازی دقیق، دوقلوهای دیجیتال، یادگیری تقویتی ایمن و روش‌های مبتنی بر قیود فیزیکی برای توسعه کنترل‌کننده‌های قابل اعتماد ضروری است (Tao et al., 2019؛ Brunke et al., 2022). در آینده، ترکیب یادگیری تقویتی با Edge AI ، هوش مصنوعی قابل توضیح و مدل‌های فیزیک‌محور می‌تواند مسیر توسعه مبدل‌های الکترونیک قدرت خودمختار، ایمن و هوشمند را هموار سازد.(Rudin, 2019)

جدول ۳- مقایسه مهم‌ترین الگوریتم‌های یادگیری تقویتی در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

الگوریتم	نوع الگوریتم	مزیت اصلی	محدودیت	کاربرد در الکترونیک قدرت
Q-Learning	بدون مدل	ساده و پایدار	مناسب نبودن برای فضای حالت بزرگ	کنترل مبدل‌های ساده
SARSA	بدون مدل	پایداری بیشتر	سرعت یادگیری کمتر	کنترل تطبیقی
DQN	یادگیری عمیق	فضای حالت بزرگ	نیاز بهGPU	کنترل اینورتر و مدیریت انرژی
DDPG	پیوسته	مناسب برای کنترل آنالوگ	آموزش دشوار	کنترل مبدل‌هایDC/DC
PPO	سیاست‌محور	پایداری بالا	زمان آموزش زیاد	کنترل بلادرنگ
SAC	حداکثر آنتروپی	اکتشاف بهتر	پیچیدگی محاسباتی	ریزشبکه و خودروهای الکتریکی

دوقلوی دیجیتال در مبدل‌های الکترونیک قدرت: معماری، مدل‌سازی و کاربردهای هوشمند

دوقلوی دیجیتال (Digital Twin) به‌عنوان یکی از فناوری‌های کلیدی تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی چهارم، امکان ایجاد یک نسخه مجازی، پویا و به‌روزشونده از مبدل‌های الکترونیک قدرت را فراهم می‌کند که قادر به شبیه‌سازی، تحلیل، پیش‌بینی و بهینه‌سازی عملکرد سیستم است .(Tao et al., 2019) برخلاف مدل‌های سنتی که عمدتاً در مرحله طراحی استفاده می‌شوند، دوقلوی دیجیتال از طریق حسگرها، ارتباطات هوشمند و پردازش داده، ارتباطی دائمی و دوسویه میان تجهیز فیزیکی و مدل مجازی برقرار می‌کند .(Negri, Fumagalli, & Macchi, 2017) این فناوری با بهره‌گیری از داده‌های واقعی و الگوریتم‌های هوش مصنوعی، امکان اصلاح مستمر مدل، تخمین دقیق وضعیت تجهیز و پیش‌بینی رفتار آینده را فراهم می‌سازد. در مبدل‌های الکترونیک قدرت، به دلیل تأثیرپذیری عملکرد از عوامل الکتریکی، حرارتی، محیطی و فرسودگی اجزا، دوقلوی دیجیتال نقش مهمی در افزایش قابلیت اطمینان، کاهش هزینه‌های نگهداری و افزایش عمر تجهیزات ایفا می‌کند.(Fuller et al., 2020)

در سامانه‌های انرژی آینده، دوقلوهای دیجیتال از مدل‌سازی یک تجهیز منفرد فراتر رفته و به سمت ایجاد اکوسیستم‌های دیجیتال یکپارچه شامل منابع تجدیدپذیر، ذخیره‌سازهای انرژی، شبکه‌های هوشمند و تجهیزات کنترلی حرکت خواهند کرد .(Qi & Tao, 2018) این معماری امکان مدیریت هوشمند انرژی، تصمیم‌گیری توزیع‌شده، پیش‌بینی تقاضا و افزایش تاب‌آوری شبکه را فراهم می‌کند. از دیدگاه پژوهشی، دوقلوی دیجیتال به‌عنوان چارچوبی یکپارچه برای ترکیب اینترنت اشیای صنعتی، هوش مصنوعی، یادگیری عمیق، رایانش ابری، رایانش لبه و امنیت سایبری شناخته می‌شود. در نتیجه، مبدل‌های قدرت آینده علاوه بر تبدیل انرژی، قابلیت‌هایی مانند خودپایش، خودتشخیص، خودبهینه‌سازی و عملکرد خودمختار را خواهند داشت (Fuller et al., 2020؛Tao et al., 2019).

مفهوم و معماری دوقلوی دیجیتال در مبدل‌های الکترونیک قدرت

از دیدگاه مفهومی، دوقلوی دیجیتال را می‌توان یک نمایش دیجیتال پویا، همگام و هوشمند از سامانه فیزیکی تعریف کرد که در طول چرخه عمر تجهیز، همواره اطلاعات واقعی آن را دریافت کرده و وضعیت آینده سیستم را پیش‌بینی می‌کند. برخلاف مدل‌های شبیه‌سازی معمولی که تنها در شرایط مشخص و با پارامترهای ثابت اجرا می‌شوند، دوقلوی دیجیتال به‌طور مستمر با داده‌های واقعی به‌روزرسانی شده و تغییرات ایجادشده در سامانه واقعی را منعکس می‌کند.(Grieves & Vickers, 2017)

در مبدل‌های الکترونیک قدرت، معماری دوقلوی دیجیتال معمولاً از پنج لایه اصلی تشکیل شده است.

در **لایه نخست**، سامانه فیزیکی قرار دارد که شامل نیمه‌هادی‌های قدرت، سلف‌ها، خازن‌ها، ترانسفورماتورها، مدارهای کلیدزنی، منابع انرژی، بار و تجهیزات حفاظتی است. این بخش همان تجهیز واقعی است که انرژی الکتریکی را تبدیل می‌کند.

در **لایه دوم**، حسگرها و سامانه جمع‌آوری داده قرار دارند. این لایه وظیفه اندازه‌گیری پارامترهایی مانند ولتاژ، جریان، دما، توان، فرکانس کلیدزنی، وضعیت شارژ باتری، ارتعاشات و سایر متغیرهای عملیاتی را بر عهده دارد. کیفیت داده‌های این لایه نقش تعیین‌کننده‌ای در دقت مدل دیجیتال دارد.(Qi & Tao, 2018)

در **لایه سوم**، زیرساخت ارتباطی قرار دارد که وظیفه انتقال داده‌ها میان سامانه واقعی و مدل دیجیتال را بر عهده دارد. بسته به نوع کاربرد، این ارتباط می‌تواند از طریق شبکه‌های صنعتی، اینترنت اشیا، رایانش ابری یا رایانش لبه برقرار شود.

در **لایه چهارم**، مدل دیجیتال قرار دارد. این مدل ترکیبی از معادلات فیزیکی، مدل‌های فضای حالت، الگوریتم‌های یادگیری ماشین، مدل‌های حرارتی، مدل‌های فرسودگی تجهیزات و مدل‌های پیش‌بینی است. مهم‌ترین ویژگی این لایه، قابلیت اصلاح مستمر پارامترها بر اساس داده‌های واقعی است.

در **لایه پنجم**، سامانه تصمیم‌گیری هوشمند قرار دارد. در این بخش، الگوریتم‌های هوش مصنوعی، کنترل پیش‌بین، یادگیری تقویتی، بهینه‌سازی چندهدفه و مدیریت انرژی اجرا شده و نتایج آن برای اصلاح عملکرد سامانه واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.(Tao et al., 2019)

مدل ریاضی دوقلوی دیجیتال

اگر بردار حالت سامانه واقعی به‌صورت

$$x_p(t)$$

و مدل دیجیتال به‌صورت

$$x_d(t)$$

تعریف شود، هدف اصلی دوقلوی دیجیتال آن است که اختلاف میان این دو حداقل شود.

تابع خطا به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

$$e(t) = x_p(t) - x_d(t)$$

و مسئله بهینه‌سازی به شکل زیر قابل بیان است:

$$\min \int_0^T || e(t) | |^2 \, dt$$

به بیان دیگر، الگوریتم‌های یادگیری ماشین به‌طور مداوم پارامترهای مدل دیجیتال را اصلاح می‌کنند تا اختلاف میان رفتار تجهیز واقعی و مدل مجازی حداقل شود (Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019).

در بسیاری از معماری‌های پیشرفته، این به‌روزرسانی به‌صورت زیر انجام می‌شود:

$$\theta_{k+1} = \theta_k - \eta \nabla J(\theta)$$

که در آن:


- θبردار پارامترهای مدل؛
- ηنرخ یادگیری؛
- $J(\theta)$تابع هزینه؛
- ∇Jگرادیان تابع هزینه

جدول ۴- مقایسه مدل شبیه‌سازی کلاسیک و دوقلوی دیجیتال

ویژگی	مدل شبیه‌سازی کلاسیک	دوقلوی دیجیتال
ارتباط با تجهیز واقعی	ندارد	بلادرنگ
به‌روزرسانی پارامترها	دستی	خودکار
استفاده از داده‌های واقعی	محدود	پیوسته
قابلیت پیش‌بینی خرابی	بسیار محدود	بسیار بالا
کنترل تطبیقی	خیر	بله
پشتیبانی از AI	محدود	کامل
مناسب برای بهره‌برداری آنلاین	خیر	بله
امکان نگهداری پیش‌بینانه	ندارد	دارد

کاربردهای دوقلوی دیجیتال در کنترل پیش‌بین مبدل‌های الکترونیک قدرت

یکی از مهم‌ترین حوزه‌های کاربرد دوقلوی دیجیتال در سامانه‌های الکترونیک قدرت، توسعه نسل جدید کنترل‌کننده‌های پیش‌بین است. کنترل پیش‌بین مدل‌محور (Model Predictive Control یا MPC) طی دو دهه گذشته به‌عنوان یکی از موفق‌ترین روش‌های کنترلی برای مبدل‌های قدرت مطرح شده است، زیرا این روش می‌تواند رفتار آینده سیستم را بر اساس مدل ریاضی پیش‌بینی کرده و در هر گام زمانی بهترین فرمان کنترلی را با در نظر گرفتن قیود سیستم تعیین کند. با این حال، عملکرد MPC به دقت مدل وابسته است و هرگونه تغییر در پارامترهای فیزیکی، فرسودگی تجهیزات یا تغییر شرایط بهره‌برداری می‌تواند موجب کاهش کیفیت کنترل شود (Rawlings, Mayne, & Diehl, 2022).



شکل ۴- مقایسه مدل شبیه‌سازی کلاسیک و دوقلوی دیجیتال

دوقلوی دیجیتال با ایجاد ارتباط دوسویه میان مدل مجازی و تجهیز واقعی، یکی از راهکارهای مؤثر برای افزایش دقت کنترل پیش‌بین مبدل‌های الکترونیک قدرت محسوب می‌شود. در این معماری، مدل پیش‌بینی‌کننده به‌صورت پیوسته با داده‌های واقعی حسگرها به‌روزرسانی شده و همواره وضعیت لحظه‌ای سامانه را بازنمایی می‌کند. این قابلیت موجب کاهش فاصله میان مدل ریاضی و سیستم واقعی و فراهم شدن امکان کنترل پیش‌بین تطبیقی می‌شود .(Tao et al., 2019) در سامانه‌های مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر که تحت تأثیر تغییرات سریع شرایط محیطی و بار قرار دارند، دوقلوی دیجیتال با اصلاح مستمر پارامترهای مدل، دقت پیش‌بینی و کیفیت کنترل را بهبود می‌دهد .(Blaabjerg et al., 2021)برخلاف کنترل‌کننده‌های کلاسیک که مدل سیستم را ثابت فرض می‌کنند، در معماری مبتنی بر دوقلوی دیجیتال پارامترهای مدل به‌صورت زمان‌متغیر و بر اساس داده‌های واقعی اصلاح می‌شوند. این فرآیند باعث افزایش تطابق مدل پیش‌بینی با شرایط عملیاتی و کاهش خطای کنترل خواهد شد (Rawlings et al., 2022).

یکی از مهم‌ترین مزایای این رویکرد، کاهش خطای مدل، بهبود پاسخ دینامیکی، کاهش زمان نشست، کاهش اعوجاج هارمونیکی و افزایش پایداری عملکرد مبدل‌های قدرت است (Tao et al., 2019؛ Fuller et al., 2020). علاوه بر کنترل، دوقلوی دیجیتال امکان پایش سلامت اجزای کلیدی مانند نیمه‌هادی‌ها، خازن‌ها، سلف‌ها و سامانه‌های خنک‌کننده را فراهم می‌کند. در صورت تشخیص احتمال خرابی، کنترل‌کننده می‌تواند پیش از وقوع خطا، راهبرد بهره‌برداری را اصلاح کرده و از آسیب تجهیزات جلوگیری نماید. این قابلیت، دوقلوی دیجیتال را به یکی از فناوری‌های کلیدی برای توسعه سامانه‌های خودمختار، قابل اعتماد و هوشمند انرژی آینده تبدیل کرده است (Lei et al., 2020).

همگرایی دوقلوی دیجیتال، هوش مصنوعی و کنترل پیش‌بین

تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که ادغام دوقلوی دیجیتال، هوش مصنوعی و کنترل پیش‌بین مدل‌محور (MPC) می‌تواند چارچوبی مؤثر برای توسعه مبدل‌های الکترونیک قدرت هوشمند فراهم کند. در این معماری، داده‌های لحظه‌ای شامل ولتاژ، جریان، دما، توان و شرایط کاری توسط حسگرها جمع‌آوری و پس از پردازش در مدل دوقلوی دیجیتال برای تحلیل و پیش‌بینی استفاده می‌شوند. مدل‌های هوش مصنوعی با بهره‌گیری از این داده‌ها قادرند رفتار آینده سیستم، احتمال خرابی، تغییرات حرارتی، کاهش راندمان و تغییر پارامترهای دینامیکی را پیش‌بینی کنند. سپس خروجی پیش‌بینی‌ها به کنترل‌کننده MPC ارسال شده و بهترین راهبرد کنترلی با در نظر گرفتن شرایط آینده تعیین می‌شود (Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019).

این همگرایی با استفاده از مدل‌های جانشین مبتنی بر هوش مصنوعی، پیچیدگی محاسباتی MPC را کاهش داده و امکان اجرای کنترل پیش‌بین در فرکانس‌های بالاتر را فراهم می‌کند (Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016). همچنین، قابلیت به‌روزرسانی برخط مدل و سازگاری خودکار با تغییرات شرایط بهره‌برداری، موجب افزایش انعطاف‌پذیری سامانه در کاربردهایی مانند ریزشبکه‌ها، خودروهای الکتریکی و منابع انرژی تجدیدپذیر می‌شود.(Blaabjerg et al., 2021)

ترکیب دوقلوی دیجیتال با هوش مصنوعی آگاه از فیزیک نیز موجب توسعه مدل‌هایی می‌شود که علاوه بر یادگیری از داده‌ها، قوانین فیزیکی، محدودیت‌های حرارتی و قیود عملکردی سیستم را رعایت می‌کنند (Raissi et al., 2019). در آینده، این معماری یکپارچه می‌تواند مرز میان کنترل، پایش سلامت، نگهداری پیش‌بینانه و مدیریت انرژی را کاهش داده و مبدل‌های قدرت را به گره‌های هوشمند، خودآموز و خودمختار در شبکه‌های انرژی پایدار تبدیل کند.

جدول ۵- نقش فناوری‌های مختلف در معماری هوشمند مبتنی بر دوقلوی دیجیتال

فناوری	وظیفه اصلی	خروجی
اینترنت اشیا صنعتی(IIoT)	جمع‌آوری داده‌های بلادرنگ	داده‌های عملیاتی
دوقلوی دیجیتال	مدل‌سازی و همگام‌سازی تجهیز	مدل مجازی به‌روز
یادگیری ماشین و یادگیری عمیق	پیش‌بینی رفتار و سلامت سیستم	مدل پیش‌بینی
کنترل پیش‌بین(MPC)	محاسبه فرمان کنترلی بهینه	سیگنال کلیدزنی
رایانش لبه(Edge AI)	پردازش بلادرنگ	کاهش تأخیر
امنیت سایبری	حفاظت از داده‌ها و ارتباطات	افزایش قابلیت اطمینان

نگهداری پیش‌بینانه و پایش سلامت مبدل‌های الکترونیک قدرت مبتنی بر دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی

نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی به‌عنوان یکی از رویکردهای کلیدی افزایش قابلیت اطمینان مبدل‌های الکترونیک قدرت، جایگزینی مؤثر برای روش‌های سنتی تعمیرات دوره‌ای و پس از خرابی محسوب می‌شود. افزایش کاربرد مبدل‌ها در سامانه‌های انرژی تجدیدپذیر، خودروهای الکتریکی، ذخیره‌سازی انرژی و شبکه‌های هوشمند، ضرورت پیش‌بینی خرابی و کاهش توقف‌های ناخواسته را افزایش داده است (Lei et al., 2020). در این رویکرد، برخلاف روش‌های سنتی که تنها بر زمان کارکرد تجهیز تکیه دارند، وضعیت واقعی سلامت اجزا از طریق داده‌های حسگرها و تحلیل هوشمند ارزیابی می‌شود (Jardine, Lin, & Banjevic, 2006). دوقلوی دیجیتال با ایجاد یک مدل مجازی پویا از مبدل، اطلاعاتی نظیر ولتاژ، جریان، دما، شرایط نیمه‌هادی‌ها، وضعیت خازن‌ها و پارامترهای عملکردی را دریافت و تحلیل می‌کند. ترکیب این داده‌ها با الگوریتم‌های هوش مصنوعی امکان تخمین شاخص سلامت، تشخیص روند فرسودگی و پیش‌بینی عمر باقی‌مانده تجهیز (RUL) را فراهم می‌سازد (Fuller et al., 2020).

در مبدل‌های قدرت، هر جزء دارای مکانیزم خرابی متفاوتی است؛ برای مثال، خازن‌ها تحت تأثیر افزایش ESR و کاهش ظرفیت، و نیمه‌هادی‌ها تحت تأثیر تنش‌های حرارتی دچار تخریب می‌شوند. استفاده هم‌زمان از مدل‌های فیزیکی تخریب و روش‌های یادگیری ماشین، دقت پیش‌بینی خرابی را افزایش داده و نسبت به مدل‌های صرفاً داده‌محور عملکرد بهتری ارائه می‌دهد (Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019). در کاربردهایی مانند اینورترهای متصل به شبکه، الگوریتم‌های هوش مصنوعی قادرند تغییرات تدریجی عملکردی را شناسایی کرده و دوقلوی دیجیتال اثر این تغییرات را بر رفتار آینده سیستم تحلیل کند. در صورت تشخیص احتمال خرابی، کنترل‌کننده می‌تواند با اصلاح راهبرد بهره‌برداری، کاهش بار یا تغییر پارامترهای کنترلی از آسیب جدی جلوگیری نماید.(Blaabjerg et al., 2021)

علاوه بر تشخیص خرابی، این فناوری امکان مدیریت سلامت و افزایش عمر مفید تجهیزات را نیز فراهم می‌کند و نقش مهمی در توسعه سامانه‌های انرژی خودمختار آینده دارد (Tao et al., 2019). با این حال، چالش‌هایی مانند کیفیت داده‌های حسگر، نویز اندازه‌گیری، امنیت سایبری و قابلیت اعتماد تصمیمات هوش مصنوعی همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر هستند. توسعه روش‌های ادغام داده، تشخیص ناهنجاری و هوش مصنوعی قابل توضیح، از الزامات اصلی برای تحقق سامانه‌های نگهداری پیش‌بینانه ایمن و قابل اعتماد خواهد بود.(Rudin, 2019)

جدول ۶- مقایسه راهبردهای نگهداری در مبدل‌های الکترونیک قدرت


راهبرد نگهداری	مبنای تصمیم‌گیری	مزایا	محدودیت
نگهداری پس از خرابی	وقوع خرابی	هزینه اولیه پایین	توقف ناگهانی و خسارت زیاد
نگهداری زمان‌محور	برنامه زمانی ثابت	اجرای ساده	تعویض زودهنگام قطعات
نگهداری وضعیت‌محور	اندازه‌گیری وضعیت تجهیز	کاهش خرابی‌های ناگهانی	نیاز به حسگرهای دقیق
نگهداری پیش‌بینانه مبتنی بر AI و Digital Twin	پیش‌بینی روند تخریب و RUL	بیشترین قابلیت اطمینان، کاهش هزینه چرخه عمر، تصمیم‌گیری هوشمند	نیازمند زیرساخت داده، توان پردازشی و مدل‌های دقیق

فناوری‌های نوظهور در کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

رایانش لبه (Edge AI) در کنترل بلادرنگ مبدل‌های الکترونیک قدرت

تحول دیجیتال در سامانه‌های انرژی موجب افزایش حجم داده‌های تولیدشده توسط حسگرهای مبدل‌های الکترونیک قدرت شده است که این داده‌ها برای کنترل، پایش سلامت و مدیریت انرژی کاربرد دارند. در معماری‌های مبتنی بر رایانش ابری، انتقال داده به سرورها موجب افزایش تأخیر، وابستگی به شبکه، مصرف پهنای باند و نگرانی‌های امنیتی می‌شود که استفاده از آن را در کاربردهای بلادرنگ محدود می‌کند .(Shi et al., 2016) رایانش لبه با انتقال پردازش داده به نزدیک‌ترین نقطه نسبت به تجهیز، امکان اجرای الگوریتم‌های هوش مصنوعی بر روی پردازنده‌های تعبیه‌شده، DSP، FPGA و SoC را فراهم کرده و تصمیم‌های کنترلی را با کمترین تأخیر تولید می‌کند (Zhou et al., 2019).

در مبدل‌های قدرت، که پاسخ کنترلی در بازه میکروثانیه تا میلی‌ثانیه مورد نیاز است، کاهش تأخیر نقش مهمی در حفظ کیفیت توان، پایداری و عملکرد دینامیکی سیستم دارد . Edge AI با اجرای مستقیم الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق در داخل تجهیز، امکان کنترل تطبیقی، پیش‌بینی خرابی و بهینه‌سازی برخط را بدون وابستگی به فضای ابری فراهم می‌سازد .(Satyanarayanan, 2017) معماری Edge AI معمولاً شامل سه لایه حسگر، پردازش لبه و کنترل هوشمند است که در آن داده‌های خام دریافت، پردازش و پس از استخراج اطلاعات ضروری برای تولید فرمان کنترلی استفاده می‌شوند. از مهم‌ترین کاربردهای Edge AI در الکترونیک قدرت می‌توان به تشخیص بلادرنگ خرابی نیمه‌هادی‌ها، پیش‌بینی تولید منابع تجدیدپذیر، پایش سلامت تجهیزات و بهبود راهبردهای کنترلی اشاره کرد.



شکل ۵- مقایسه معماری Cloud AI و Edge AI در کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

همچنین، پردازش محلی داده‌ها موجب افزایش امنیت سایبری، کاهش انتقال اطلاعات حساس و کاهش آسیب‌پذیری در برابر حملات شبکه‌ای می‌شود (Humayed et al., 2017). با وجود این مزایا، محدودیت توان پردازشی، حافظه و مصرف انرژی سخت‌افزارهای تعبیه‌شده، چالش اصلی پیاده‌سازی Edge AI محسوب می‌شود. ازاین‌رو، توسعه مدل‌های سبک، فشرده‌سازی شبکه‌های عصبی، هرس، کمّی‌سازی و طراحی شتاب‌دهنده‌های اختصاصی هوش مصنوعی از مسیرهای اصلی تحقیقات آینده برای تحقق کنترل هوشمند بلادرنگ مبدل‌های قدرت خواهد بود.(Han et al., 2016)

جدول ۷- مقایسه رایانش ابری و Edge AI در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت

ویژگی	رایانش ابری(Cloud AI)	رایانش لبه(Edge AI)
محل پردازش	سرورهای ابری	پردازنده تعبیه‌شده کنار مبدل
تأخیر زمانی	نسبتاً زیاد	بسیار کم
وابستگی به شبکه	زیاد	بسیار کم
قابلیت کنترل بلادرنگ	محدود	بسیار مناسب
امنیت داده‌های خام	پایین‌تر	بالاتر
نیاز به پهنای باند	زیاد	کم

مناسب برای کنترل فرکانس کلیدزنی بالا	خیر	بله
قابلیت عملکرد در قطع ارتباط	ندارد	دارد

یادگیری فدرال در مبدل‌های الکترونیک قدرت توزیع‌شده


گسترش شبکه‌های هوشمند، ریزشبکه‌ها، نیروگاه‌های مجازی، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و خودروهای الکتریکی، موجب افزایش تعداد مبدل‌های الکترونیک قدرت توزیع‌شده و تولید حجم عظیمی از داده‌های عملیاتی شده است. اگرچه این داده‌ها ظرفیت بالایی برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی دارند، انتقال آن‌ها به سرور مرکزی با چالش‌هایی مانند تأخیر ارتباطی، هزینه انتقال، محدودیت پهنای باند و نگرانی‌های امنیتی مواجه است .(Kairouz et al., 2021) یادگیری فدرال (Federated Learning)به‌عنوان یک رویکرد هوش مصنوعی توزیع‌شده، امکان آموزش مدل‌های هوشمند بدون انتقال داده‌های خام را فراهم می‌کند. در این روش، هر مبدل مدل محلی خود را با استفاده از داده‌های داخلی آموزش داده و تنها پارامترهای مدل مانند وزن‌های شبکه عصبی رابرای تجمیع به سرور مرکزی ارسال می‌کند (McMahan et al., 2017).الگوریتم‌هایی مانند میانگین‌گیری فدرال (FedAvg) با ترکیب دانش حاصل ازگره‌های مختلف،یک مدل سراسری ایجادمی‌کنندکه قابلیت تعمیم بالاتری نسبت به مدل‌های محلی دارد.

در سامانه‌های الکترونیک قدرت، یادگیری فدرال کاربردهای مهمی در تشخیص خرابی، پایش سلامت تجهیزات و بهینه‌سازی کنترل ریزشبکه‌ها دارد. به‌عنوان نمونه، مجموعه‌ای از اینورترهای خورشیدی می‌توانند بدون اشتراک‌گذاری داده‌های حساس، در آموزش یک مدل مشترک برای تشخیص خطا مشارکت کنند و دقت پیش‌بینی خرابی را افزایش دهند .(Kairouz et al., 2021)همچنین در ریزشبکه‌ها، این فناوری امکان یادگیری مشارکتی میان مبدل‌های مختلف را فراهم کرده و موجب بهبود سازگاری، کاهش زمان آموزش و افزایش بهره‌وری مدیریت انرژی می‌شود .(Li et al., 2020) از منظر امنیتی، باقی ماندن داده‌های خام در محل تولید، سطح حفاظت از اطلاعات را افزایش می‌دهد؛ با این حال، برای جلوگیری از افشای احتمالی اطلاعات از پارامترهای مدل، استفاده از روش‌هایی مانند حریم خصوصی تفاضلی، رمزنگاری همریخت و تجمیع امن ضروری است.(Bonawitz et al., 2017)

با وجود مزایای قابل توجه، چالش‌هایی مانند ناهمگنی داده‌ها میان مبدل‌های مختلف، محدودیت ارتباطات، هزینه تبادل پارامترها و دشواری همگرایی مدل‌های جهانی همچنان نیازمند تحقیقات بیشتر هستند .(Li et al., 2020) در آینده، انتظار می‌رود یادگیری فدرال به یکی از فناوری‌های کلیدی شبکه‌های انرژی هوشمند تبدیل شود و امکان ایجاد سامانه‌هایی مقیاس‌پذیر، ایمن و خودیادگیر را فراهم سازد که در آن میلیون‌ها تجهیز انرژی بدون افشای داده‌های عملیاتی، از تجربه یکدیگر بهره‌مند می‌شوند (Kairouz et al., 2021).

جدول ۸- مقایسه یادگیری متمرکز و یادگیری فدرال در سامانه‌های الکترونیک قدرت

ویژگی	یادگیری متمرکز	یادگیری فدرال
انتقال داده خام	لازم است	انجام نمی‌شود
حفظ محرمانگی داده‌ها	محدود	بسیار بالا
حجم تبادل اطلاعات	زیاد	متوسط
مقیاس‌پذیری	محدود	بالا
مناسب برای ریزشبکه‌های توزیع‌شده	محدود	بسیار مناسب
تحمل قطع ارتباط برخی گره‌ها	پایین	بالا
نیاز به سرور مرکزی برای داده‌ها	بله	فقط برای تجمیع مدل



شکل ۶- معماری یادگیری فدرال در شبکه توزیع‌شده مبدل‌های الکترونیک قدرت


هوش مصنوعی قابل توضیح (Explainable Artificial Intelligence) در کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

رشد سریع الگوریتم‌های هوش مصنوعی، به‌ویژه یادگیری عمیق، قابلیت‌های جدیدی در کنترل، پیش‌بینی و بهینه‌سازی سامانه‌های الکترونیک قدرت ایجاد کرده است؛ با این حال، ماهیت جعبه‌سیاه این مدل‌ها یکی از چالش‌های اصلی برای پذیرش صنعتی آن‌ها محسوب می‌شود.

در کاربردهای حساس انرژی، دستیابی به دقت بالا به‌تنهایی کافی نبوده و تصمیمات کنترلی باید قابل تفسیر، قابل اعتماد و قابل ممیزی باشند .(Rudin, 2019) هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) با هدف ایجاد شفافیت در فرآیند تصمیم‌گیری مدل‌های هوشمند توسعه یافته است و امکان استخراج عوامل مؤثر بر تصمیمات کنترلی را فراهم می‌کند .(Arrieta et al., 2020)

در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت، XAIمی‌تواند منطق تصمیم‌گیری الگوریتم‌های هوشمند را برای مهندسان آشکار کرده و مشخص نماید که متغیرهایی مانند ولتاژ، جریان، دمای نیمه‌هادی، وضعیت بار و کیفیت توان چه تأثیری بر فرمان کنترلی داشته‌اند. روش‌هایی مانندSHAP ، LIME، نقشه‌های توجه و تحلیل حساسیت، امکان تعیین میزان اهمیت هر ورودی و تفسیر رفتار مدل را فراهم می‌کنند .(Lundberg & Lee, 2017) این قابلیت علاوه بر افزایش اعتماد کاربران، فرآیند تشخیص خطا، اعتبارسنجی مدل و بهبود عملکرد الگوریتم‌های هوش مصنوعی را نیز تسهیل می‌کند.(Samek, Wiegand, & Müller, 2017)

در معماری‌های مبتنی بر دوقلوی دیجیتال، اهمیت XAI افزایش می‌یابد؛ زیرا تصمیمات کنترلی مبتنی بر پیش‌بینی‌های مدل دیجیتال باید برای بهره‌برداران قابل درک و ارزیابی باشند. شفافیت ایجادشده توسط XAI امکان تحلیل عملکرد، پیش‌بینی خرابی، کنترل مبتنی بر سلامت تجهیز و اعتبارسنجی علمی مدل‌های هوشمند را فراهم می‌سازد (Tao et al., 2019). همچنین، روندهای استانداردسازی آینده در حوزه انرژی به سمت الزام استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی شفاف، قابل تفسیر و قابل ممیزی حرکت خواهد کرد.(Arrieta et al., 2020)



شکل ۷- معماری هوش مصنوعی قابل توضیح در کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

با وجود مزایای قابل توجه، توسعه XAI برای مبدل‌های قدرت با چالش‌هایی مانند ماهیت دینامیکی سامانه‌های کنترل، نیاز به پردازش بلادرنگ، افزایش سربار محاسباتی و محدودیت سخت‌افزارهای تعبیه‌شده مواجه است. بنابراین، توسعه روش‌های XAI سبک، سریع و سازگار با معماری‌های Edge AI یکی از مسیرهای مهم پژوهشی آینده خواهد بود .(Molnar, 2022) در نهایت، XAIنقش کلیدی در تبدیل کنترل‌کننده‌های هوشمند مبدل‌های قدرت به سامانه‌هایی قابل اعتماد، شفاف و قابل پذیرش در کاربردهای صنعتی ایفا خواهد کرد.


جدول ۹- مقایسه هوش مصنوعی متعارف و هوش مصنوعی قابل توضیح در کنترل مبدل‌های قدرت

ویژگی	هوش مصنوعی متعارف	هوش مصنوعی قابل توضیح(XAI)
دقت پیش‌بینی	بالا	بالا
قابلیت تفسیر تصمیم‌ها	بسیار محدود	بسیار بالا
اعتماد مهندسان بهره‌بردار	متوسط	بالا
قابلیت ممیزی و ارزیابی	محدود	کامل
مناسب برای سامانه‌های ایمنی‌بحرانی	محدود	بسیار مناسب
تشخیص دلایل خطا	دشوار	امکان‌پذیر
انطباق با الزامات آینده استانداردها	متوسط	بالا

امنیت سایبری و تاب‌آوری سایبری در سامانه‌های کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

گسترش فناوری‌های دیجیتال در سامانه‌های انرژی، شامل شبکه‌های هوشمند، اینترنت اشیای صنعتی، دوقلوی دیجیتال و هوش مصنوعی، موجب افزایش اتصال‌پذیری مبدل‌های الکترونیک قدرت و در نتیجه گسترش سطح تهدیدات سایبری شده است. وابستگی متقابل میان مبدل‌های قدرت، سامانه‌های ابری و کنترل‌کننده‌های هوشمند سبب شده است که هرگونه نفوذ یا دستکاری داده‌ها، عملکرد کنترلی و پایداری شبکه انرژی را تحت تأثیر قرار دهد (Mo et al., 2012؛Humayed et al., 2017) یکی از مهم‌ترین تهدیدات، حملات تزریق داده جعلی و جعل حسگرها است که می‌تواند موجب تصمیمات نادرست کنترلی، کاهش کیفیت توان و آسیب تجهیزات شود (Liu, Ning, & Reiter, 2009).

در این راستا، الگوریتم‌های تشخیص ناهنجاری مبتنی بر هوش مصنوعی می‌توانند با تحلیل داده‌های واقعی و مقایسه آن‌ها با مدل‌های پیش‌بینی، نقش مؤثری در شناسایی تهدیدات ایفا کنند. دوقلوی دیجیتال علاوه بر پایش عملکرد، امکان تشخیص انحرافات غیرعادی میان رفتار واقعی و مدل مرجع تجهیز را فراهم کرده و به‌عنوان یک ابزار امنیتی مطرح شده است (Tao et al., 2019). همچنین، Edge AIبا انتقال پردازش هوشمند به سطح محلی، کاهش تأخیر و افزایش تاب‌آوری سامانه در برابر اختلالات ارتباطی را امکان‌پذیر می‌سازد.(Shi et al., 2016)



شکل ۸- معماری امنیت سایبری در سامانه کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت

یادگیری فدرال نیز با حذف انتقال داده‌های خام، امنیت و محرمانگی اطلاعات را افزایش می‌دهد، اما همچنان نیازمند روش‌های مقاوم در برابر حملات به مدل و پارامترهای یادگیری است.(Bonawitz et al., 2017) ترکیب هوش مصنوعی و فناوری‌های امنیتی، قابلیت شناسایی الگوهای غیرعادی و مقابله با حملات پیچیده راافزایش داده است.

با این حال، دستیابی به امنیت کامل امکان‌پذیر نبوده و تمرکز تحقیقات به سمت توسعه سامانه‌های تاب‌آور سایبری معطوف شده است. چنین سامانه‌هایی باید توانایی تشخیص حمله، محدودسازی اثرات آن، حفظ عملکرد حیاتی و بازیابی سریع پس از تهدید را داشته باشند.(Humayed et al., 2017)
در آینده، طراحی مبدل‌های هوشمند باید بر پایه رویکرد Security-by-Design انجام شود تا امنیت در تمام سطوح سخت‌افزار، نرم‌افزار، کنترل و ارتباطات لحاظ گردد. ادغام هوش مصنوعی قابل توضیح، دوقلوی دیجیتال، Edge AIو یادگیری فدرال با سازوکارهای امنیتی پیشرفته، مسیر توسعه سامانه‌های انرژی هوشمند و مقاوم آینده را فراهم خواهد کرد.(Nguyen & Reddi, 2021)

جدول ۱۰- مهم‌ترین تهدیدهای سایبری و راهکارهای مقابله در مبدل‌های الکترونیک قدرت

نوع تهدید	اثر بر سامانه	راهکارهای پیشنهادی
تزریق داده جعلی(FDIA)	تصمیم کنترلی نادرست	اعتبارسنجی داده، دوقلوی دیجیتال، تشخیص ناهنجاری
جعل حسگر	اختلال در اندازه‌گیری	همجوشی داده‌ها، حسگرهای افزونه
حمله انکار سرویس(DoS)	افزایش تأخیر یا قطع ارتباط	Edge AI، کنترل‌کننده محلی، افزونگی ارتباطات
مسموم‌سازی مدل در یادگیری فدرال	کاهش دقت مدل جهانی	تجمیع امن، اعتبارسنجی مدل‌های محلی
دسترسی غیرمجاز	تغییر پارامترهای کنترل	احراز هویت چندمرحله‌ای، رمزنگاری، مدیریت کلید

چالش‌ها و شکاف‌های پژوهشی

با وجود پیشرفت‌های قابل توجه هوش مصنوعی در کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت، انتقال این فناوری به کاربردهای صنعتی واقعی همچنان با چالش‌های اساسی همراه است. مهم‌ترین شکاف پژوهشی، توسعه الگوریتم‌هایی با قابلیت تعمیم، پایداری و اعتمادپذیری در شرایط واقعی شامل عدم‌قطعیت، نویز، تغییرات بار و فرسودگی تجهیزات است .(LeCun, Bengio, & Hinton, 2015)کمبود داده‌های صنعتی معتبر، محدودیت‌های امنیتی و مالکیت فکری، آموزش مدل‌های هوش مصنوعی را با دشواری مواجه کرده است .(Goodfellow, Bengio, & Courville, 2016) همچنین، تغییرات مداوم شرایط بهره‌برداری، نیازمند توسعه روش‌های یادگیری برخط، انتقالی و کنترل تطبیقی است .(Pan & Yang, 2010) محدودیت منابع محاسباتی در سامانه‌های تعبیه‌شده نیز ضرورت طراحی مدل‌های سبک و سخت‌افزارهای شتاب‌دهنده هوش مصنوعی را افزایش داده است .(Han, Mao, & Dally, 2016) از سوی دیگر، ماهیت جعبه‌سیاه مدل‌های هوش مصنوعی، چالش‌هایی در زمینه تفسیرپذیری و تضمین پایداری ایجاد کرده که استفاده از هوش مصنوعی آگاه از فیزیک می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد(Karniadakis et al., 2021 ؛ Raissi, Perdikaris, & Karniadakis, 2019).توسعه مدل‌های قابل تعمیم برای انواع مختلف مبدل‌های قدرت، ایجاد استانداردهای ارزیابی عملکرد، تضمین ایمنی و امنیت سایبری از دیگر نیازهای اساسی این حوزه محسوب می‌شوند(IEEE Power Electronics Society, 2023 ؛ Rudin, 2019). در نهایت، تحقق سامانه‌های هوشمند صنعتی نیازمند همکاری میان‌رشته‌ای میان حوزه‌های الکترونیک قدرت، کنترل، هوش مصنوعی و امنیت سایبری خواهد بود.


جدول ۱۱- مهم‌ترین چالش‌های پژوهشی و راهکارهای پیشنهادی

چالش	اثر بر سامانه	مسیر پیشنهادی پژوهش
کمبود داده‌های واقعی	کاهش دقت مدل	ایجاد پایگاه‌های داده صنعتی مشترک
ناهمگنی شرایط بهره‌برداری	افت قابلیت تعمیم	یادگیری انتقالی و یادگیری مستمر
محدودیت سخت‌افزار	افزایش زمان پاسخ	مدل‌های سبک وEdge AI
جعبه‌سیاه بودن مدل‌ها	کاهش اعتماد	توسعهExplainable AI

حملات سایبری	کاهش قابلیت اطمینان	طراحیSecurity-by-Design
نبود استانداردهای ارزیابی	دشواری مقایسه پژوهش‌ها	تدوین شاخص‌های ارزیابی یکپارچه
دشواری تحلیل پایداری	محدودیت پذیرش صنعتی	ترکیب مدل‌های فیزیکی و داده‌محور

نقشه راه آینده فناوری‌های کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت تا افق ۲۰۴۰


آینده کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت تا افق ۲۰۴۰ بر پایه همگرایی فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، مدل‌سازی مبتنی بر فیزیک، دوقلوی دیجیتال، رایانش لبه، یادگیری فدرال، امنیت سایبری و سخت‌افزارهای هوشمند شکل خواهد گرفت. در این مسیر، کنترل‌کننده‌های سنتی به عامل‌های هوشمند انرژی تبدیل می‌شوند که قابلیت یادگیری، پیش‌بینی، تصمیم‌گیری خودکار و بازپیکربندی راهبردهای کنترلی را خواهند داشت .(Tao et al., 2019) تا سال ۲۰۳۰، معماری‌های Hybrid AI–MPC با ترکیب توانایی یادگیری هوش مصنوعی و تضمین‌های پایداری کنترل پیش‌بین، نقش مهمی در توسعه کنترل‌کننده‌های نسل جدید ایفا خواهند کرد (Rawlings, Mayne, & Diehl, 2022). در بازه ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۵، هوش مصنوعی آگاه از فیزیک با ادغام قوانین حاکم بر سیستم و داده‌های عملیاتی، موجب افزایش قابلیت تعمیم و اعتمادپذیری مدل‌های کنترلی خواهد شد (Karniadakis et al., 2021). هم‌زمان، دوقلوهای دیجیتال از ابزارهای پایش به سامانه‌های تصمیم‌گیرنده برای پیش‌بینی خرابی، ارزیابی سلامت و کنترل پیش‌بینانه تجهیزات ارتقا خواهند یافت .(Tao et al., 2019) همچنین، ترکیب Edge AI و یادگیری فدرال امکان توزیع هوشمندی، حفظ محرمانگی داده‌ها و افزایش مقیاس‌پذیری شبکه‌های انرژی را فراهم خواهد کرد .(Kairouz et al., 2021) توسعه سخت‌افزارهای هوشمند، FPGAهای پیشرفته و پردازنده‌های اختصاصی هوش مصنوعی نیز اجرای الگوریتم‌های پیچیده در داخل مبدل‌های قدرت را امکان‌پذیر می‌سازد .(Han et al., 2016) در کنار این پیشرفت‌ها، استانداردسازی، قابلیت اعتماد، امنیت سایبری و هوش مصنوعی قابل توضیح از الزامات اساسی پذیرش صنعتی این فناوری‌ها خواهند بود .(Rudin, 2019) در نهایت، افق ۲۰۴۰ به سمت توسعه مبدل‌های انرژی خودمختار حرکت می‌کند؛ سامانه‌هایی که قادر به یادگیری مستمر، به‌روزرسانی مدل، پیش‌بینی خطا، تشخیص تهدیدهای سایبری و بازگشت خودکار به شرایط پایدار هستند .(Tao et al., 2019) تحقق این چشم‌انداز نیازمند همگرایی عمیق میان الکترونیک قدرت، کنترل، هوش مصنوعی، ارتباطات هوشمند و استانداردهای بین‌المللی خواهد بود.



شکل ۹- نقشه راه فناوری‌های کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت تا افق ۲۰۴۰

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، روند تحول کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت از رویکردهای کلاسیک مبتنی بر مدل‌های ریاضی به سمت معماری‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی‌های انجام‌شده نشان داد که افزایش پیچیدگی سامانه‌های انرژی نوین، ناشی از توسعه منابع تجدیدپذیر، ریزشبکه‌ها، سامانه‌های ذخیره‌سازی انرژی و تجهیزات الکترونیک قدرت توزیع‌شده، نیازمند راهکارهای کنترلی پیشرفته‌ای است که فراتر از قابلیت‌های روش‌های سنتی عمل کنند. اگرچه کنترل‌کننده‌های کلاسیک همچنان نقش مهمی در کاربردهای صنعتی دارند، محدودیت آن‌ها در مواجهه با عدم‌قطعیت‌ها، رفتارهای غیرخطی و تغییرات سریع شرایط بهره‌برداری، ضرورت بهره‌گیری از روش‌های هوشمند و تطبیقی را آشکار ساخته است. بررسی‌های انجام‌شده در این مقاله نشان داد که هوش مصنوعی نباید به‌عنوان جایگزینی برای نظریه کنترل، بلکه به‌عنوان یک لایه هوشمند مکمل در کنار روش‌های موجود مورد استفاده قرار گیرد. در این راستا، ترکیب الگوریتم‌های یادگیری ماشین و یادگیری عمیق با کنترل پیش‌بین مدل‌محور، یکی از امیدوارکننده‌ترین مسیرهای توسعه کنترل‌کننده‌های نسل آینده محسوب می‌شود؛ زیرا این معماری ضمن بهره‌گیری از قابلیت یادگیری و سازگاری هوش مصنوعی، امکان تضمین قیود عملیاتی، پایداری و عملکرد قابل پیش‌بینی را حفظ می‌کند. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر آن است که آینده کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت در توسعه مستقل یک فناوری خاص خلاصه نمی‌شود، بلکه در همگرایی مجموعه‌ای از فناوری‌های نوظهور شامل هوش مصنوعی آگاه از فیزیک، دوقلوی دیجیتال، Edge AI، یادگیری فدرال، هوش مصنوعی قابل توضیح و امنیت سایبری قرار دارد. ادغام این فناوری‌ها می‌تواند زمینه ایجاد سامانه‌هایی را فراهم کند که علاوه بر کنترل بلادرنگ، قابلیت پیش‌بینی رفتار آینده، پایش سلامت تجهیزات، تشخیص زودهنگام خطا، بهینه‌سازی عملکرد و اتخاذ تصمیمات خودمختار را داشته باشند. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه، تحلیل انجام‌شده نشان داد که چالش‌هایی همچون کمبود داده‌های صنعتی معتبر، نبود استانداردهای جامع ارزیابی، دشواری تضمین پایداری مدل‌های داده‌محور، محدودیت منابع محاسباتی سخت‌افزارهای تعبیه‌شده و نگرانی‌های مرتبط با امنیت و قابلیت اعتماد، همچنان از موانع اصلی توسعه صنعتی کنترل‌کننده‌های هوشمند محسوب می‌شوند. بنابراین، تحقیقات آینده باید علاوه بر افزایش دقت الگوریتم‌های هوش مصنوعی، بر توسعه مدل‌های قابل تفسیر، قابل اعتماد و سازگار با قوانین فیزیکی سیستم تمرکز نمایند. در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که نسل آینده مبدل‌های الکترونیک قدرت به سمت تبدیل شدن به سامانه‌های خودمختار انرژی حرکت خواهد کرد؛ سامانه‌هایی که قادرند به‌صورت مستمر از داده‌های محیطی و تجربیات گذشته یاد بگیرند، رفتار آینده تجهیز را پیش‌بینی کنند، راهبردهای کنترلی خود را به‌صورت تطبیقی اصلاح نمایند و در برابر خطاها و تهدیدهای سایبری واکنش مناسب نشان دهند. تحقق این چشم‌انداز نیازمند توسعه هم‌زمان الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی، سخت‌افزارهای هوشمند، زیرساخت‌های ارتباطی ایمن و چارچوب‌های استاندارد بین‌المللی است. بر این اساس، سرمایه‌گذاری پژوهشی در حوزه کنترل هوشمند مبدل‌های الکترونیک قدرت، نقش تعیین‌کننده‌ای در گذار به سمت شبکه‌های انرژی پایدار، انعطاف‌پذیر، ایمن و خودگردان ایفا خواهد کرد.



شکل ۱۰- مدل نهایی پژوهش

پیشنهادهای پژوهشی

1. توسعه چارچوب‌های یکپارچه Hybrid AI–MPC با ترکیب یادگیری عمیق، مدل‌سازی فیزیکی و کنترل پیش‌بین برای کنترل هوشمند پایدار .
2. توسعه مدل‌های Physics-Informed AI برای افزایش قابلیت تعمیم و کاهش وابستگی به داده در مبدل‌های پیشرفته قدرت .
3. ایجاد پایگاه‌های داده استاندارد و عمومی شامل داده‌های واقعی عملکرد، خرابی و کنترل مبدل‌های الکترونیک قدرت .
4. توسعه دوقلوهای دیجیتال هوشمند با قابلیت پیش‌بینی عمر، ارزیابی ریسک و تولید راهبردهای کنترلی تطبیقی .
5. طراحی راهکارهای Edge AI کم‌مصرف برای اجرای الگوریتم‌های هوش مصنوعی در کنترل‌کننده‌های بلادرنگ صنعتی .
6. توسعه الگوریتم‌های یادگیری فدرال امن با قابلیت حفظ حریم خصوصی و مقاومت در برابر حملات سایبری .
7. توسعه هوش مصنوعی قابل توضیح (XAI) برای افزایش شفافیت و پذیرش صنعتی تصمیمات کنترلی مبتنی بر .AI
8. تدوین استانداردهای بین‌المللی برای ارزیابی عملکرد، امنیت، قابلیت اعتماد و تفسیرپذیری سامانه‌های کنترل هوشمند .
9. تمرکز پژوهش‌های آینده بر طراحی سامانه‌های کنترل هوشمند خودمختار، ایمن، مقیاس‌پذیر و قابل اعتماد برای کاربردهای واقعی انرژی.

منابع

Arrieta, A. B., Díaz-Rodríguez, N., Del Ser, J., Bennetot, A., Tabik, S., Barbado, A., ... Herrera, F. (2020). Explainable Artificial Intelligence (XAI): Concepts, Taxonomies, Opportunities and Challenges Toward Responsible AI. Information Fusion, 58, 82–115.
Bishop, C. M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer.
Blaabjerg, F., Yang, Y., Yang, D., & Wang, X. (2021). Power Electronics – The Key Technology for Renewable Energy Systems. Proceedings of the IEEE, 109(6), 1047–1072.
Blaabjerg, F., Yang, Y., Yang, D., & Wang, X. (2021). Proceedings of the IEEE, 109(6), 1047–1072.
Bonawitz, K., et al. (2017). Practical Secure Aggregation for Privacy-Preserving Machine Learning. Proceedings of the ACM Conference on Computer and Communications Security, 1175–1191.
Brunke, L., et al. (2022). Safe Reinforcement Learning: A Survey. Annual Review of Control, Robotics, and Autonomous Systems, 5, 339–364.
Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-Vector Networks. Machine Learning, 20(3), 273–297.
François-Lavet, V., Henderson, P., Islam, R., Bellemare, M. G., & Pineau, J. (2018). An Introduction to Deep Reinforcement Learning. Foundations and Trends in Machine Learning, 11(3–4), 219–354.
Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. IEEE Access, 8, 108952–108971.
Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). IEEE Access, 8, 108952–108971.
Glavic, M., et al. (2017). Reinforcement Learning for Electric Power System Decision and Control. IEEE Access, 5, 27199–27222.
Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). Deep Learning. MIT Press.
Grieves, M., & Vickers, J. (2017). Digital Twin: Mitigating Unpredictable, Undesirable Emergent Behavior in Complex Systems. Springer.
Han, S., Mao, H., & Dally, W. J. (2016). Deep Compression: Compressing Deep Neural Networks with Pruning, Trained Quantization and Huffman Coding. International Conference on Learning Representations (ICLR).
Haykin, S. (2009). Neural Networks and Learning Machines (3rd ed.). Pearson.
Humayed, A., Lin, J., Li, F., & Luo, B. (2017). Cyber-Physical Systems Security—A Survey. IEEE Internet of Things Journal, 4(6), 1802–1831.
IEEE Power Electronics Society. (2023). Roadmap on Power Electronics Research and Technology. IEEE.

Jain, A. K. (2010). Data Clustering: 50 Years Beyond K-Means. Pattern Recognition Letters, 31(8), 651–666.
Jardine, A. K. S., Lin, D., & Banjevic, D. (2006). A Review on Machinery Diagnostics and Prognostics Implementing Condition-Based Maintenance. Mechanical Systems and Signal Processing, 20(7), 1483–1510.
Kairouz, P., et al. (2021). Advances and Open Problems in Federated Learning. Foundations and Trends in Machine Learning, 14(1–2), 1–210.
Karniadakis, G. E., Kevrekidis, I., Lu, L., Perdikaris, P., Wang, S., & Yang, L. (2021). Physics-Informed Machine Learning. Nature Reviews Physics, 3(6), 422–440.
Kiumarsi, B., et al. (2018). Optimal and Autonomous Control Using Reinforcement Learning. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 29(6), 2042–2062.
LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep Learning. Nature, 521(7553), 436–444.
Lei, Y., Yang, B., Jiang, X., Jia, F., Li, N., & Nandi, A. K. (2020). Applications of Machine Learning to Machine Fault Diagnosis. Mechanical Systems and Signal Processing, 138, 106587.
Li, T., Sahu, A. K., Talwalkar, A., & Smith, V. (2020). Federated Learning: Challenges, Methods, and Future Directions. IEEE Signal Processing Magazine, 37(3), 50–60.
Liserre, M., Sauter, T., & Hung, J. Y. (2010). Future Energy Systems: Integrating Renewable Energy Sources into the Smart Power Grid. IEEE Industrial Electronics Magazine, 4(1), 18–37.
Liu, Y., Ning, P., & Reiter, M. K. (2009). False Data Injection Attacks against State Estimation in Electric Power Grids. Proceedings of the ACM CCS, 21–32.
Lund, H., et al. (2015). Review of Energy System Flexibility Measures. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 45, 785–807.
Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A Unified Approach to Interpreting Model Predictions. Advances in Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 4765–4774.
McMahan, B., Moore, E., Ramage, D., Hampson, S., & Aguera y Arcas, B. (2017). Communication-Efficient Learning of Deep Networks from Decentralized Data. Proceedings of AISTATS, 1273–1282.
McMahan, H. B., et al. (2017). Proceedings of AISTATS.
Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill.
Mnih, V., et al. (2015). Human-Level Control Through Deep Reinforcement Learning. Nature, 518(7540), 529–533.
Mo, Y., Kim, T. H.-J., Brancik, K., Dickinson, D., Lee, H., Perrig, A., & Sinopoli, B. (2012). Cyber–Physical Security of a Smart Grid Infrastructure. Proceedings of the IEEE, 100(1), 195–209.
Molnar, C. (2022). Interpretable Machine Learning (2nd ed.).
Negri, E., Fumagalli, L., & Macchi, M. (2017). A Review of the Roles of Digital Twin in CPS-based Production Systems. Procedia Manufacturing, 11, 939–948.
Nguyen, T. T., & Reddi, V. J. (2021). Deep Reinforcement Learning for Cyber Security. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems.
Pan, S. J., & Yang, Q. (2010). A Survey on Transfer Learning. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, 22(10), 1345–1359.
Qi, Q., & Tao, F. (2018). Digital Twin and Big Data Towards Smart Manufacturing and Industry 4.0. Engineering, 5(4), 653–661.
Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-Informed Neural Networks. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.
Rawlings, J. B., Mayne, D. Q., & Diehl, M. (2022). Model Predictive Control: Theory, Computation, and Design (2nd ed.).
Rodríguez, J., & Cortés, P. (2012). Predictive Control of Power Converters and Electrical Drives. Wiley.
Rudin, C. (2019). Stop Explaining Black Box Machine Learning Models for High Stakes Decisions. Nature Machine Intelligence, 1(5), 206–215.
Safari, A., Oshnoei, A., & Blaabjerg, F. (2025). Applied Energy.

Samek, W., Wiegand, T., & Müller, K. R. (2017). Explainable Artificial Intelligence: Understanding, Visualizing and Interpreting Deep Learning Models. arXiv preprint arXiv:1708.08296.
Satyanarayanan, M. (2017). The Emergence of Edge Computing. Computer, 50(1), 30–39.
Schmidhuber, J. (2015). Deep Learning in Neural Networks: An Overview. Neural Networks, 61, 85–117.
Shi, W., Cao, J., Zhang, Q., Li, Y., & Xu, L. (2016). Edge Computing: Vision and Challenges. IEEE Internet of Things Journal, 3(5), 637–646.
Si, X. S., Wang, W., Hu, C. H., & Zhou, D. H. (2011). Remaining Useful Life Estimation – A Review. European Journal of Operational Research, 213(1), 1–14.
Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). MIT Press.
Tao, F., Zhang, H., Liu, A., & Nee, A. Y. C. (2019). Digital Twin in Industry: State-of-the-Art. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 15(4), 2405–2415.
Watkins, C. J. C. H., & Dayan, P. (1992). Q-Learning. Machine Learning, 8(3–4), 279–292
Wu, Z., Pan, S., Chen, F., Long, G., Zhang, C., & Yu, P. S. (2021). A Comprehensive Survey on Graph Neural Networks. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 32(1), 4–24.
Zhou, Z., Chen, X., Li, E., Zeng, L., Luo, K., & Zhang, J. (2019). Edge Intelligence: Paving the Last Mile of Artificial Intelligence with Edge Computing. Proceedings of the IEEE, 107(8), 1738–1762.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تحلیل عملکرد شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک با معماری کلموگروف-آرنولد تحت بودجه پارامتری هم‌ارز

مهدی قربانی[۱]، محمدعلی بیجارچی(نویسنده مسئول)[۲]، محمدبهشاد شفیعی[۳]، محمدحسن سعیدی[۴]

[۱] دانشگاه صنعتی شریف، تهران mahdi.ghorbani79@sharif.edu
[۲] دانشگاه صنعتی شریف ، تهران bijarchi@sharif.edu
[۳] دانشگاه صنعتی شریف ، تهران behshad@sharif.edu
[۴] دانشگاه صنعتی شریف ، تهران saman@sharif.edu

چکیده

حل معادلات حاکم بر دینامیک سیالات با شبکه‌های عصبی و با بهره‌گیری از قوانین فیزیک، یکی از مباحث پرکاربرد سال‌های اخیر است. به تازگی ساختاری نوین به نام شبکه کلموگروف-آرنولد مطرح شده است که به جای وزن‌های ثابت در اتصالات و توابع فعال‌سازی در گره‌ها، از توابع فعال‌سازی یادگیرنده روی یال‌های شبکه استفاده می‌کند. بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده، مدل‌های مختلف این شبکه را بدون یکسان‌سازی تعداد متغیرهای یادگیرنده بررسی کرده‌اند؛ از این رو مشخص نیست برتری گزارش‌شده حاصل تغییر فرمول تابع پایه بوده است یا افزایش اندازه شبکه. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه عملکرد شش مدل مختلف از شبکه‌های کلموگروف-آرنولد با توابع پایه بی‌اسپلاین، چبیشف، لژاندر، ژاکوبی، موجک و توابع پایه شعاعی در کنار شبکه پرسپترون چندلایه است. برای ایجاد شرایط کاملاً برابر و منصفانه، پیچیدگی و تعداد متغیرهای آموزش‌پذیر تمامی مدل‌ها در محدوده ۱۱ هزار پارامتر یکسان‌سازی شده است. مسئله مورد آزمایش، جریان دوبعدی و پایای کوواشنای در عدد رینولدز ۲۰ است که دارای حل دقیق تحلیلی برای اعتبارسنجی می‌باشد. تمام مدل‌ها با الگوریتم‌های آدام و سپس ال-بی‌اف‌جی‌اس در گام‌های کاملاً مشخص آموزش دیده‌اند. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که توابع چندجمله‌ای متعامد سراسری پایداری بالاتری نسبت به توابع موضعی دارند؛ به گونه‌ای که مدل‌های ژاکوبی و چبیشف با دستیابی به خطای نسبی به مراتب پایین‌تر، بهترین تقریب را از میدان سرعت و فشار ارائه دادند. همچنین اگرچه مدل موجک تقریب قابل قبولی ارائه می‌دهد، اما زمان محاسباتی آن بسیار طولانی‌تر از سایر مدل‌ها است. این نتایج به محققان کمک می‌کند تا مناسب‌ترین تابع پایه را برای مسائل دینامیک سیالات انتخاب نمایند.

واژه‌هاي كليدي

شبکه عصبی فیزیک‌آگاه، شبکه کلموگروف-آرنولد، توابع پایه متعامد، جریان کوواشنای، معادلات ناویه-استوکس.

۱. مقدمه

شبیه‌سازی جریان‌های سیال و حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی همواره با چالش‌هایی مانند تولید شبکه محاسباتی و هزینه‌های سنگین پردازشی همراه بوده است. روش شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک (Physics-Informed Neural Networks یا به اختصار PINN) در سال‌های اخیر معرفی شد که معادلات دیفرانسیل و شرایط مرزی را مستقیماً وارد تابع خطای شبکه عصبی می‌کند (Raissi et al., 2019). این روش نیاز به شبکه‌بندی مرسوم در روش‌های عددی کلاسیک مانند حجم محدود یا اجزای محدود را برطرف می‌سازد.

در معماری‌های اولیه PINN، معمولاً از شبکه‌های پیش‌خور سنتی یا همان پرسپترون‌های چندلایه (Multilayer Perceptrons یا MLP) استفاده می‌شود. در این شبکه‌ها، وزن‌های خطی روی اتصالات قرار دارند و توابع غیرخطی ثابت در نورون‌ها اعمال می‌شوند. به‌تازگی لیو و همکاران بر پایه قضیه نمایش کلموگروف–آرنولد، معماری جدیدی با نام شبکه کلموگروف–آرنولد (Kolmogorov-Arnold Network یا KAN) را پیشنهاد داده‌اند (Liu et al., 2024). در ساختار KAN، توابع فعال‌سازی غیرخطی و آموزش‌پذیر روی یال‌های شبکه قرار می‌گیرند و گره‌ها صرفاً عمل جمع جبری را انجام می‌دهند.

تلفیق این ساختار با معادلات حاکم، زمینه پیدایش شبکه‌های کلموگروف–آرنولد مبتنی بر فیزیک (Physics-Informed Kolmogorov-Arnold Networks یا PIKAN) را فراهم ساخت. گرچه در نسخه اولیه KAN از توابع بی‌اسپلاین استفاده شد، اما محققان به سرعت توابع ریاضی گوناگونی را به عنوان پایه پیشنهاد کردند؛ از جمله چندجمله‌ای‌های متعامد چبیشف، لژاندر، ژاکوبی، توابع موجک و توابع پایه شعاعی (Radial Basis Functions یا RBF).

۱/۱. انگیزه پژوهش

بررسی مقالات موجود در حوزه PIKAN نشان می‌دهد که اکثر مقایسه‌ها با ساختارهای دلخواه انجام شده‌اند؛ برای نمونه، تعداد لایه‌ها و گره‌های شبکه KAN با یک مدل MLP بدون در نظر گرفتن ظرفیت محاسباتی برابر سنجیده شده است. از آنجا که اضافه کردن توابع پایه در لایه‌های KAN می‌تواند به شدت تعداد متغیرهای آموزش‌پذیر را بالا ببرد، برتری‌های گزارش‌شده در مقالات می‌تواند ناشی از ظرفیت بالاتر شبکه باشد و نه ذات تابع ریاضی انتخاب‌شده.

نوآوری اصلی پژوهش حاضر این است که هفت مدل شبکه شامل MLP پایه و شش معماری مشتق‌شده از KAN، تحت یک قید دقیق «بودجه پارامتری برابر» (حدود ۱۱ هزار پارامتر) روی مسئله جریان آرام کوواشنای پیاده‌سازی و مقایسه شده‌اند. این مقایسه دقیق به ما اجازه می‌دهد تا تأثیر مستقل ماهیت ریاضی هر تابع پایه را در همگرایی و محاسبه مشتقات مرتبه دوم معادلات ناویه–استوکس ارزیابی کنیم.

۲. مبانی نظری و فرمول‌بندی ریاضی

۲/۱. شبکه کلموگروف–آرنولد و تعمیم فیزیک‌آگاه آن

بر اساس قضیه بازنمایی کلموگروف–آرنولد، هر تابع پیوسته چندمتغیره روی یک دامنه محدود را می‌توان به صورت ترکیب متناهی از توابع پیوسته یک‌متغیره و عمل جمع نوشت. لیو و همکاران در مقاله خود بر پایه این اصل نشان دادند که خروجی یک لایه KAN با بردار ورودی $\mathbf{x} = [x_1, x_2, \dots, x_{d_{in}}]^T$ به صورت رابطه (۱) محاسبه می‌شود (Liu et al., 2024):

$$y_j = \sum_{i=1}^{d_{in}} \phi_{(i,j)}(x_i) \qquad (۱)$$

که در آن $\phi_{(i,j)}$ یک تابع یک‌متغیره آموزش‌پذیر است. در ساختار PIKAN، میدان متغیرهای وابسته مانند سرعت و فشار به عنوان خروجی شبکه تعریف می‌شوند و باقی‌مانده معادلات دیفرانسیل با بهره‌گیری از مشتق‌گیری خودکار (Baydin et al., 2018) به تابع هدف اضافه می‌گردد تا قوانین بقا در نقاط هم‌مکانی ارضا شوند.

۲/۲. معرفی توابع پایه مورد استفاده

برای ارزیابی دقیق، تابع یک‌متغیره $\phi(x_i)$ در این پژوهش با ۶ نگاشت پایه مختلف به شرح زیر پیاده‌سازی شده است.

- بی‌اسپلاین (BSpline-KAN): تابع فعال‌سازی به صورت ترکیب خطی از توابع بی‌اسپلاین موضعی روی یک شبکه نقاط با مرتبه مشخص تعریف می‌شود (Liu et al., 2024):

$$\phi(x) = \sum_{k=0}^{G+k_{order}-1} c_k B_k(x) \quad (۲)$$

توابع بی‌اسپلاین دارای دامنه اثر محلی بوده و گرچه در تقریب توابع غیرخطی عمومی انعطاف‌پذیرند، اما مشتق‌پذیری آن‌ها به صورت قطعه‌ای است که می‌تواند در مشتقات مرتبه دوم باقی‌مانده سیال چالش‌برانگیز باشد.

- چندجمله‌ای چبیشف (Chebyshev-KAN): استفاده از چندجمله‌ای‌های متعامد چبیشف نوع اول به عنوان پایه یادگیرنده در KAN نخستین بار جهت بهبود پایداری عددی و مهار پدیده رونگه معرفی شد (Sidharth et al., 2024):

$$T_0(x) = 1, \qquad T_1(x) = x, \qquad T_{(n+1)}(x) = 2x\,T_n(x) - T_{(n-1)}(x) \quad (۳)$$

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n T_n(x) \quad (۴)$$

این توابع ذاتاً متعامد و بی‌نهایت بار مشتق‌پذیر بوده و امکان محاسبه مشتقات مکانی مرتبه بالا را بدون نوسانات ناپایدار فراهم می‌سازند.

- چندجمله‌ای لژاندر (Legendre-KAN): با بهره‌گیری از چندجمله‌ای‌های متعامد لژاندر با تابع وزن ثابت، نوع دیگری از پایه‌های چندجمله‌ای سراسری توسعه یافت (Zhang et al., 2026):

$$P_0(x) = 1, \qquad P_1(x) = x, \qquad (n+1)P_{(n+1)}(x) = (2n+1)x\,P_n(x) - n\,P_{(n-1)}(x) \quad (۵)$$

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n P_n(x) \quad (۶)$$

- چندجمله‌ای ژاکوبی (Jacobi-KAN): چندجمله‌ای‌های ژاکوبی خانواده تعمیم‌یافته چندجمله‌ای‌های متعامد فراگیر با تابع وزن دوجمله‌ای $w(x) = (1-x)^{\alpha}(1+x)^{\beta}$ هستند که برای مسائل خاص فیزیکی با رفتار مرزی ویژه به کار برده می‌شوند (Xiong et al., 2026):

$$P_0^{(\alpha,\beta)}(x) = 1, \qquad P_1^{(\alpha,\beta)}(x) = \frac{1}{2}[\alpha - \beta + (\alpha+\beta+2)x] \quad (۷)$$

$$\phi(x) = \sum_{n=0}^{N} c_n P_n^{(\alpha,\beta)}(x) \quad (۸)$$

در پژوهش حاضر پارامترها به صورت $\alpha = \beta = 2$ تنظیم شده‌اند تا تمرکز وزن‌دهی روی مرکز دامنه جریان قرار گیرد.

- توابع پایه شعاعی (RBF-KAN): با الهام از ساختار شبکه‌های شعاعی کلاسیک، لایه‌های KAN می‌توانند از توابع زنگوله‌ای متکی بر فاصله اقلیدسی از مراکز آموزش‌پذیر استفاده کنند (Li, 2024):

$$\phi(x) = \sum_{m=1}^{M} w_m \exp\left(-\frac{(x-\mu_m)^2}{2\sigma^2}\right) \quad (۹)$$

- موجک مشتق گاوسی (Wavelet-KAN DoG): به منظور بهبود توانایی شبکه در ثبت پدیده‌های چندمقیاسی و فرکانس بالا، توابع موجک پیوسته در ساختار KAN وارد شدند (Bozorgasl & Chen, 2024):

$$\psi(x) = -x\exp\left(-\frac{x^2}{2}\right), \qquad \phi(x) = \sum\nolimits_k w_k \psi\left(\frac{(x-b_k)}{a_k}\right) \quad (۱۰)$$

۲/۳. فیزیک جریان کوواشنای (Kovasznay Flow)

جریان کوواشنای یکی از پاسخ‌های تحلیلی، دوبعدی، پایا و غیرخطی معادلات تراکم‌ناپذیر ناویه-استوکس به شمار می‌رود که نخستین بار توسط کوواشنای به عنوان یک راهکار برای شبیه‌سازی جریان آرام دنباله پشت یک توری سیمی منظم پیشنهاد شد (Kovasznay, 1948).

ساختار فیزیکی این جریان به گونه‌ای است که یک سرعت ورودی یکنواخت در برخورد با افت فشارهای دوره‌ای، گردابه‌های متناوب با رفتار نمایی میرا در جهت پایین‌دست (x) تولید می‌کند.

دلیل اصلی گزینش این مسئله برای ارزیابی شبکه‌ها، حضور توأم ترم‌های انتقال غیرخطی یا همرفت (Advection)، اثرات لزجت و نفوذ مرتبه دوم (Diffusion) و گرادیان فشار در صفحه است. این ویژگی‌ها چالش‌های واقعی شبیه‌سازی جریان سیال را پیش روی شبکه می‌گذارند؛ ضمن اینکه دسترسی به حل تحلیلی دقیق، شرایط را برای سنجش بی‌طرفانه خطای تقریب مدل‌ها فراهم می‌سازد:

$$u\frac{\partial u}{\partial x}+\ v\frac{\partial u}{\partial y}=\ -\frac{\partial p}{\partial x}+\frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \quad (۱۱)$$

$$u\frac{\partial v}{\partial x}+\ v\frac{\partial v}{\partial y}=\ -\frac{\partial p}{\partial y}+\frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) \quad (۱۲)$$

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=\ 0 \quad (۱۳)$$

که در آن‌ها u مولفه سرعت افقی، v مولفه سرعت عمودی، p فشار استاتیکی و Re عدد رینولدز مشخصه جریان است. دامنه محاسباتی مورد بررسی در این پژوهش مستطیلی با محدوده $x \in [-۰.۵, ۱.۰]$ و $y \in [-۰.۵, ۱.۵]$ تعیین شده است. حل تحلیلی دقیق میدان‌های سرعت و فشار در این دامنه با روابط (۱۴) تا (۱۶) توصیف می‌گردد:

$$u(x,y)=\ 1\ -e^{\lambda x}\cos(2\pi y) \quad (۱۴)$$

$$v(x,y)=\frac{\lambda}{2\pi}e^{\lambda x}\sin(2\pi y) \quad (۱۵)$$

$$p(x,y)=\frac{1}{2}\left(1\ -\ e^{2\lambda x}\right) \quad (۱۶)$$

پارامتر λ ضریب میرایی بدون بعد بوده که نرخ زوال نوسانات جریان را در راستای محور طولی تعیین کرده و بر پایه عدد رینولدز به صورت رابطه (۱۷) محاسبه می‌شود:

$$\lambda=\frac{Re}{2}-\sqrt{\frac{Re^2}{4}+\ 4\pi^2} \quad (۱۷)$$

در این مطالعه، شبیه‌سازی‌ها بر روی عدد رینولدز مشخص $Re = 20$ متمرکز شده است. شرایط مرزی در تمام اضلاع چهارگانه دامنه محاسباتی (مرزهای ورودی، خروجی، پایینی و بالایی) به صورت تحلیلی و از طریق روابط (۱۴) تا (۱۶) اعمال شده‌اند تا فرآیند بهینه‌سازی بتواند بدون ابهام در مرزها، رفتار درونی تقریب‌زننده‌های KAN را مورد سنجش قرار دهد.

۲/۴. ساختار تابع هزینه در PINN

آموزش تمامی مدل‌ها بر پایه کمینه‌سازی تابع اتلاف مرکب شامل باقی‌مانده معادلات دیفرانسیل جزئی در نقاط هم‌مکانی دامنه و خطای برازش شرایط مرزی انجام می‌شود:

$$Loss_{total}=\ Loss_{PDE}+\ \lambda_{bc}Loss_{BC} \quad (۱۸)$$

باقی‌مانده فیزیکی ناویر-استوکس از سه مولفه معادله تکانه افقی (e_u)، معادله تکانه عمودی (e_v) و معادله پیوستگی (e_{cont}) تشکیل شده و در نقاط هم‌مکانی داخلی دامنه ارزیابی می‌گردد:

$$e_u = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial x} - \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right) \quad (۱۹)$$

$$e_v = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial p}{\partial y} - \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}\right) \quad (۲۰)$$

$$e_{cont} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \quad (۲۱)$$

سپس تابع هزینه کل باقی‌مانده معادلات در نقاط هم‌مکانی داخلی دامنه به صورت رابطه (۲۲) محاسبه می‌شود:

$$Loss_{PDE} = \frac{1}{N_f}\sum_{i=1}^{N_f}\left(\left(e_u(x_i, y_i)\right)^2 + \left(e_v(x_i, y_i)\right)^2 + \left(e_{cont}(x_i, y_i)\right)^2\right) \quad (۲۲)$$

اتلاف شرایط مرزی نیز با مقایسه مقادیر سرعت پیش‌بینی‌شده توسط شبکه با حل تحلیلی دقیق بر روی نقاط مرزی محاسبه می‌شود:


$$L_{BC} = \frac{1}{N_b}\sum_{j=1}^{N_b}\left[\left(u(x_j, y_j) - u_{(exact)}(x_j, y_j)\right)^2 + \left(v(x_j, y_j) - v_{(exact)}(x_j, y_j)\right)^2\right] \quad (۲۳)$$

مشتقات مکانی مرتبه اول و دوم سرعت و گرادیان‌های فشار با استفاده از گراف محاسباتی مشتق‌گیری خودکار در پایتورچ محاسبه شده و ضریب وزنی مرزها $\lambda_{bc} = 1$ در نظر گرفته شده است.

۳. ارزیابی عملکرد و تحلیل نتایج

۳/۱. پیکربندی شبیه‌سازی

دامنه حل جریان دوبعدی کوواشنای در محدوده $x \in [-۰.۵, ۱.۰]$ و $y \in [-۰.۵, ۱.۵]$ با استفاده از روش نمونه‌برداری مکعب لاتین (LHS) گسسته‌سازی شد. تعداد ۲۶۰۰ نقطه هم‌مکانی درون دامنه و ۲۰۰ نقطه بر روی مرزهای چهارگانه (هر مرز ۵۰ نقطه) تولید گردید. همچنین یک شبکه یکنواخت اکلیدی با ابعاد ۲۵۶×۲۵۶ (شامل ۶۵٬۵۳۶ نقطه) به عنوان مجموعه داده آزمون جهت محاسبه خطای تعمیم مدل‌ها انتخاب شد. موقعیت مکانی نقاط نمونه‌برداری در شکل ۱ نمایش داده شده است.



شکل ۱. توزیع نقاط نمونه‌برداری هم‌مکانی و مرزی به روش مکعب لاتین (LHS) در دامنه جریان کوواشنای

تمامی مدل‌ها تحت فرآیند آموزش یکپارچه شامل ۲۰۰۰ تکرار بهینه‌ساز Adam با نرخ یادگیری 10^{-3} و پس از آن، تحت ۱۰۰۰ تکرار الگوریتم L-BFGS با جستجوی خطی استرانگ ولف قرار گرفتند. برای حذف اثر اندازه شبکه بر کارایی مدل‌ها، معماری لایه‌ها به‌گونه‌ای تنظیم شد که تعداد پارامترهای یادگیرنده تمامی مدل‌ها در حدود ۱۱٬۰۰۰ پارامتر تثبیت شود. مشخصات تفصیلی ساختار مدل‌ها در جدول ۱ درج گردیده است.


جدول ۱. مشخصات معماری و بودجه پارامتری شبکه‌های مورد بررسی

معماری مدل	آرایش لایه‌ها	تنظیمات تابع پایه	تعداد پارامترها
MLP	[۲, ۵۲, ۵۲, ۵۲, ۵۲, ۳]	تابع فعال‌سازی Tanh	۱۱٬۳۳۹
BSpline-KAN	[۲, ۲۵, ۲۵, ۲۵, ۳]	مرتبه ۳، اندازه شبکه‌بندی ۴	۱۱٬۰۰۰
Chebyshev-KAN	[۲, ۳۲, ۳۲, ۳۲, ۳]	چندجمله‌ای درجه ۴	۱۱٬۰۴۰
Legendre-KAN	[۲, ۳۲, ۳۲, ۳۲, ۳]	چندجمله‌ای درجه ۴	۱۱٬۰۴۰
Jacobi-KAN (2,2)	[۲, ۳۲, ۳۲, ۳۲, ۳]	درجه ۴، $\alpha = \beta = 2$	۱۱٬۰۴۰
Wavelet-KAN	[۲, ۴۲, ۴۲, ۴۲, ۳]	تابع مشتق اول گاوسی	۱۱٬۲۱۴
RBF-KAN	[۲, ۱۸, ۱۸, ۱۸, ۳]	۵ مرکز شعاعی گاوسی	۱۱٬۰۷۰

تمامی الگوریتم‌ها و ساختارهای شبکه در زبان برنامه‌نویسی Python و با بهره‌گیری از فریم‌ورک محاسباتی PyTorch به همراه کتابخانه‌های علمی استاندارد نظیر NumPy و SciPy پیاده‌سازی شده‌اند. به منظور اطمینان از تکرارپذیری کامل نتایج و قابلیت بازتولید آزمایش‌ها (Reproducibility)، مقدار بذر تصادفی (Random Seed) در تمامی مراحل تولید نقاط نمونه‌برداری، مقداردهی اولیه وزن‌های شبکه و فرآیند بهینه‌سازی روی یک مقدار معین و ثابت تنظیم شده است. کلیه آزمایش‌ها در محیط محاسباتی ابری Google Colab و با بهره‌گیری از شتاب‌دهنده گرافیکی NVIDIA Tesla T4 تحت بستر پردازش موازی CUDA اجرا شده‌اند.

۲٫۳. تحلیل روند همگرایی مدل‌ها

تاریخچه کاهش تابع هزینه در طول مراحل بهینه‌سازی برای مدل‌های مختلف در شکل ۲ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۲. منحنی همگرایی تابع هزینه مدل‌ها در دو فاز Adam (تا ۲۰۰۰ گام) و L-BFGS (از ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ گام)

نمودار همگرایی دو رفتار متمایز را در فرآیند یادگیری نشان می‌دهد:

فاز اول (Adam): در ۲۰۰۰ دوره ابتدایی، شبکه‌های چندجمله‌ای متعامد سراسری (به‌ویژه Jacobi-KAN و Chebyshev-KAN) با شیب تندتری نسبت به سایرین افت تابع هزینه را تجربه می‌کنند. در این فاز، مدل‌های Wavelet-KAN و MLP همگرایی کندتری نشان داده و تلفات نهایی فاز اول آن‌ها در حدود 10^{-2} متوقف می‌شود، در حالی که مدل‌های چندجمله‌ای به محدوده خطای 10^{-3} می‌رسند.

فاز دوم (L-BFGS): با ورود بهینه‌ساز مرتبه دوم از گام ۲۰۰۰، جهش ناگهانی و چشمگیری در سرعت همگرایی کلیه مدل‌ها رخ می‌دهد. پایداری مشتقات مراتب بالا در پایه‌های چندجمله‌ای متعامد موجب می‌شود که Jacobi-KAN و Chebyshev-KAN با فرود سریع در دره‌های خطای عمیق، مقدار باقی‌مانده کل را به سطح 10^{-5} برسانند. در مقابل، مدل‌های مبتنی بر پایه‌های موضعی (نظیر BSpline-KAN و Wavelet-KAN) پس از تکرار ۲۵۰۰ دچار فلات همگرایی نسبی شده و نرخ کاهش خطای کمتری ثبت می‌کنند.

برتری محسوس پایه‌های چندجمله‌ای متعامد در فاز دوم بهینه‌سازی (L-BFGS) ریشه در شرایط طیفی ماتریس هسیان تابع هدف دارد. توابع پایه موضعی نظیر بی‌اسپلاین‌ها به دلیل مشتق‌پذیری قطعه‌ای، در محاسبه مشتقات مکانی مرتبه دوم معادلات ناویر–استوکس دچار ناپیوستگی در گرادیان‌ها شده و ماتریس هسیان را با بدحالی عددی (Ill-conditioning) مواجه می‌سازند که مانع از پیشروی گام‌های بلند شبه‌نیوتنی می‌شود. در مقابل، چندجمله‌ای‌های متعامد سراسری به دلیل خاصیت مشتق‌پذیری بینهایت بار و تحدب موضعی مناسب‌تر در فضای پارامترها، به بهینه‌ساز L-BFGS اجازه می‌دهند تا بدون نوسانات کاذب به عمق دره‌های کمینه سراسری نفوذ کند.

۳٫۳. ارزیابی دقت و خطای مدل‌ها

برای سنجش میزان دقت هر یک از معماری‌ها در بازسازی میدان جریان، خطای نسبی بردار سرعت در کل دامنه محاسباتی استخراج و در جدول ۲ مقایسه شده است.

جدول ۲. مقایسه خطای نسبی L_2 بردار سرعت در نقاط آزمون

معماری مدل	خطای نسبی L_2 بردار سرعت	زمان آموزش (ثانیه)
MLP	$۲٫۰۰۸۳ \times ۱۰^{-۳}$	۷۰٫۴۴
BSpline-KAN	$۵٫۶۸۱۹ \times ۱۰^{-۴}$	۳۶۳٫۴۸
Chebyshev-KAN	$۴٫۲۲۳۰ \times ۱۰^{-۴}$	۲۶۲٫۹۶
Legendre-KAN	$۶٫۶۵۳۳ \times ۱۰^{-۴}$	۲۵۰٫۷۲
Jacobi-KAN (2,2)	$۳٫۹۷۰۸ \times ۱۰^{-۴}$	۲۸۳٫۳۹
Wavelet-KAN	$۲٫۳۲۱۰ \times ۱۰^{-۳}$	۷۶۰٫۸۹
RBF-KAN	$۱٫۳۹۹۹ \times ۱۰^{-۳}$	۳۸۶٫۵۷

خطای نسبی L_2 بردار سرعت با ارزیابی مقادیر پیش‌بینی‌شده نسبت به حل تحلیلی بر روی نقاط شبکه آزمون محاسبه شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های مبتنی بر چندجمله‌ای‌های متعامد سراسری پایداری بالاتری داشته و مدل‌های ژاکوبی و چبیشف بهترین تقریب را با کمترین خطا ثبت کرده‌اند. در مقابل، شبکه‌های متکی بر پایه‌های موضعی و به‌ویژه مدل موجک، به دلیل چالش در محاسبه مشتقات مکانی مرتبه دوم، خطای بالاتری نسبت به سایر ساختارهای کلموگروف–آرنولد نشان می‌دهند.

علاوه بر دقت تقریب، ارزیابی زمان محاسباتی و سرعت آموزش مدل‌ها تحت شرایط سخت‌افزاری کاملاً یکسان روی شتاب‌دهنده گرافیکی *Tesla T4* اهمیت بالایی در انتخاب معماری مناسب دارد. نتایج تجربی ثبت‌شده نشان داد که شبکه پرسپترون چندلایه (MLP) با زمان آموزش کل ۷۰٫۴۴ ثانیه به دلیل ساختار ماتریسی متراکم و بهینه‌سازی استاندارد، سریع‌ترین زمان همگرایی را ثبت کرده است. در میان شبکه‌های کلموگروف–آرنولد، مدل‌های چندجمله‌ای متعامد شامل Legendre-KAN با ۲۵۰٫۷۲ ثانیه، Chebyshev-KAN با ۲۶۲٫۹۶ ثانیه و Jacobi-KAN با ۲۸۳٫۳۹ ثانیه تعادل فوق‌العاده‌ای میان زمان محاسبات و دقت تقریب برقرار کردند. در مقابل، مدل‌های مبتنی بر پایه‌های موضعی شامل BSpline-KAN با ۳۶۳٫۴۸ ثانیه، RBF-KAN با ۳۸۶٫۵۷ ثانیه و به‌ویژه Wavelet-KAN با ۷۶۰٫۸۹ ثانیه بیشترین هزینه


زمانی را به خود اختصاص دادند. زمان آموزش بسیار طولانی مدل موجک (حدود ۳ برابر مدل‌های چندجمله‌ای و بیش از ۱۰ برابر MLP) ناشی از پیچیدگی محاسباتی محاسبه مشتقات مرتبه دوم توابع اتساع و انتقال در هر تکرار بهینه‌سازی است که کاربرد آن را در مسائل محاسباتی حجیم با محدودیت مواجه می‌سازد

۴٫۳. مقایسه کانتورهای میدان جریان و تحلیل توزیع خطا


توزیع فضایی میدان‌های جریان پیش‌بینی‌شده توسط مدل‌ها در مقایسه با حل دقیق تحلیلی در شکل‌های ۳ تا ۵ بررسی شده است.

توزیع خطای مولفه افقی سرعت (u): در بازسازی مولفه افقی جریان، بیشینه خطای موضعی در ساختار کلاسیک MLP به حدود ۰٫۰۱۲ و در مدل Wavelet-KAN به بیش از ۰٫۰۲۵ می‌رسد که تمرکز اصلی این خطاها در مقاطع ورودی با گرادیان‌های شدید فضایی رخ داده است. در نقطه مقابل، معماری‌های مبتنی بر چندجمله‌ای‌های متعامد سراسری نظیر Jacobi-KAN و Chebyshev-KAN سقف خطای موضعی را در سرتاسر دامنه حل در محدوده بسیار پایین ۰٫۰۰۳ مهار کرده‌اند و پترن خطای یکنواخت و همگنی را در راستای خطوط جریان دنباله به نمایش گذاشته‌اند. مدل‌های BSpline-KAN و Legendre-KAN نیز با حفظ بیشینه خطا در بازه ۰٫۰۰۳ تا ۰٫۰۰۴ تقریب مناسبی ارائه داده‌اند، هرچند که در نزدیکی مرز ورودی نوسانات خطای متمرکز از خود نشان می‌دهند.


توزیع خطای مولفه عمودی سرعت (v): مولفه عمودی سرعت به دلیل ماهیت سینوسی متناوب و دامنه تغییرات محدودتر نسبت به سرعت افقی، آزمونی سخت برای سنجش حساسیت طیفی توابع پایه است. در این بخش، مدل Jacobi-KAN با دستیابی به بیشینه خطای موضعی ۰٫۰۰۲۰ دقیق‌ترین و پایدارترین بازنمایی را از ساختار ورتکس‌های میرا ارائه داده است. مدل Chebyshev-KAN نیز با ثبت خطای موضعی ۰٫۰۰۲۵ در جایگاه بعدی قرار دارد. در مقابل، مدل‌های مبتنی بر پایه‌های موضعی شامل Wavelet-KAN با بیشینه خطای ۰٫۰۱۲ و RBF-KAN با خطای ۰٫۰۰۸ دچار اعوجاج‌های موضعی در نواحی زوال جریان شده‌اند که نشان‌دهنده ناکارآمدی توابع موضعی در تخمین مشتقات مرتبه دوم معادلات ناویر–استوکس در شرایط بودجه پارامتری محدود است.



شکل ۳. کانتورهای مولفه افقی سرعت (u)، مقادیر پیش‌بینی‌شده و توزیع قدرمطلق خطا در مدل‌های مختلف



شکل ۴. کانتورهای مولفه عمودی سرعت (v)، مقادیر پیش‌بینی‌شده و توزیع قدرمطلق خطا در مدل‌های مختلف



شکل ۵. کانتورهای میدان فشار استاتیکی (p)، مقادیر پیش‌بینی‌شده و توزیع قدرمطلق خطا در مدل‌های مختلف

توزیع خطای میدان فشار استاتیکی (p): تخمین فشار در مسائل تراکم‌ناپذیر به دلیل عدم حضور شرایط مرزی مستقیم فشاری (Dirichlet) در پسماندها و نیاز به ارضای کوپلینگ سرعت–فشار همواره چالش‌برانگیزترین بخش شبیه‌سازی است. کانتورهای فشار در شکل ۵ نشان می‌دهند که مدل‌های متعامد Jacobi-KAN و Chebyshev-

KAN تغییرات گرادیان فشار در جهت طولی (x) را با تطابق فوق‌العاده بالا نسبت به حل تحلیلی دنبال کرده و پسماند فشار را در کل دامنه زیر ۰٫۰۰۳ نگاه داشته‌اند. این در حالی است که ساختار MLP به دلیل پدیده سوگیری طیفی و گرایش به هموارسازی بیش از حد (Over-smoothing)، در مهار نوسانات افت فشار در بالادست ناتوان بوده و مدل‌های BSpline-KAN و Wavelet-KAN نیز در نزدیکی مرزهای جریان خطاهای سیستماتیک ناشی از عدم همگرایی مرتبه دوم پسماندها بروز داده‌اند. این پدیده برتری قطعی چندجمله‌ای‌های متعامد را در جفت‌سازی همزمان متغیرهای هیدرودینامیکی اثبات می‌کند.

۴. نتیجه‌گیری و کارهای آینده

در این پژوهش، عملکرد خانواده‌های مختلف شبکه‌های کلموگروف–آرنولد مبتنی بر فیزیک (PIKAN) در حل جریان دوبعدی و غیرخطی کوواشنای ($Re = 20$) در مقایسه با پرسپترون چندلایه سنتی (MLP) ارزیابی شد. به منظور ارائه یک مقایسه منصفانه، برای نخستین بار قید بودجه پارامتری برابر (حدود ۱۱٬۰۰۰ پارامتر) برای تمامی مدل‌ها اعمال گردید و کلیه شبکه‌ها تحت یک رژیم بهینه‌سازی ترکیبی یکسان (۲۰۰۰ دوره Adam و ۱۰۰۰ تکرار L-BFGS) آموزش دیدند.

مهم‌ترین یافته‌های این مطالعه به شرح زیر است:

- برتری چندجمله‌ای‌های متعامد: توابع پایه متعامد سراسری عملکرد بهتری نسبت به پایه‌های موضعی و کلاسیک ثبت کردند؛ مدل Jacobi-KAN با خطای نسبی ۳.۹۷۰۸×۱۰^{-۴} و پس از آن Chebyshev-KAN با خطای ۴.۲۲۳۰×۱۰^{-۴} بالاترین دقت را ارائه دادند که حدود یک مرتبه بزرگی دقیق‌تر از شبکه MLP است.
- چالش پایه‌های موضعی و موجک: مدل Wavelet-KAN با خطای ۲.۳۲۱۰×۱۰^{-۳} ضعیف‌ترین کارایی محاسباتی را نشان داد که بیانگر حساسیت بالای توابع موجک در مشتق‌گیری مرتبه دوم معادلات ناویر–استوکس است.
- توازن دقت و سرعت محاسباتی: شبکه MLP با ثبت کمترین زمان آموزش به دلیل ساختار ماتریسی متراکم سریع‌ترین مدل بود. در میان شبکه‌های کلموگروف–آرنولد، مدل‌های چندجمله‌ای متعامد (لژاندر، چبیشف و ژاکوبی) با میانگین زمان ۲۵۰ تا ۲۸۰ ثانیه بهترین توازن را میان سرعت آموزش و دقت تقریب برقرار کردند.

کارهای آینده: برای ادامه این پژوهش، تعمیم این چارچوب کنترلی به جریان‌های ناپایا با رینولدزهای بالاتر و بهره‌گیری از تکنیک‌های وزن‌دهی تطبیقی به باقی‌مانده‌های فیزیکی پیشنهاد می‌گردد.

منابع

Baydin, A. G., Pearlmutter, B. A., Radul, A. A., & Siskind, J. M. (2018). Automatic differentiation in machine learning: A survey. *Journal of Machine Learning Research*, 18(153), 1–43.

Bozorgasl, Z., & Chen, H. (2024). Wav-KAN: Wavelet Kolmogorov-Arnold networks. *arXiv preprint arXiv:2405.12832*.

Kovasznay, L. S. G. (1948). Laminar flow behind a two-dimensional grid. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 44(1), 58–62.

Li, Z. (2024). Kolmogorov-Arnold networks are radial basis function networks. *arXiv preprint arXiv:2405.06721*.

Liu, Z., Wang, Y., Vaidya, S., Ruehle, F., Halverson, J., Soljačić, M., Hou, T. Y., & Tegmark, M. (2024). KAN: Kolmogorov-Arnold networks. *arXiv preprint arXiv:2404.19756*.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686–707.

Sidharth, S., Gokul, R., Anas, K. P., & Keerthana, A. R. (2024). Chebyshev polynomial-based Kolmogorov-Arnold networks: An efficient architecture for nonlinear function approximation. *arXiv preprint arXiv:2405.07200*.

Xiong, X., Lu, K., Zhang, Z., Zeng, Z., Zhou, S., Deng, Z., & Hu, R. (2026). J-PIKAN: A physics-informed KAN network based on Jacobi orthogonal polynomials for solving fluid dynamics. *Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation*, 152, 109414.

Zhang, Z., Xiong, X., Zhang, S., Wang, W., Zhong, Y., Yang, C., & Yang, X. (2026). Legend-KINN: A Legendre polynomial-based Kolmogorov–Arnold-informed neural network for efficient PDE solving. *Expert Systems with Applications*, 298, 129839.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

شبیه‌سازی انتقال حرارت و جریان سیال در کانال‌های شیاردار با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک

مهدی مهدی‌زاده کاخکی[۱] ،محمد علی بیجارچی(نویسنده مسئول)[۲] ، سیامک کاظم زاده حنانی[۳]

[۱] دانشگاه صنعتی شریف، تهران mahdi.mahdizadeh@mech.sharif.edu

[۲] دانشگاه صنعتی شریف، تهران bijarchi@sharif.edu

[۳] دانشگاه صنعتی شریف، تهران hannani@sharif.edu

چکیده

شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک (Physics-Informed Neural Networks, PINNs) در سال‌های اخیر به‌عنوان روشی بدون شبکه (مش‌بندی) برای حل معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسائل مهندسی مورد توجه قرار گرفته‌اند، بااین‌حال عملکردPINN های متداول در مسائل دارای هندسه‌های پیچیده و تغییرات شدید موضعی می‌تواند با چالش‌هایی همراه باشد. هدف از پژوهش حاضر، توسعه یک چارچوب شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک انعطاف‌پذیر (Flexible Physics-Informed Neural Network, FlexPINN)برای شبیه‌سازی جریان آرام و انتقال حرارت جابه‌جایی در کانال‌های دوبعدی با هندسه‌های مختلف می‌باشد. در این چارچوب، قوانین فیزیکی مسئله مستقیماً در تابع هزینه شبکه وارد شده و برای افزایش پایداری و دقت آموزش، از ساختار شبکه‌ای چندبخشی، بازنویسی معادلات حاکم به فرم مرتبه‌اول، وزن‌دهی تطبیقی مؤلفه‌های تابع هزینه و جریمه‌های فیزیکی برای کنترل رفتار کلی جریان استفاده شده است. در مرحله نخست، عملکرد FlexPINN در یک کانال دوبعدی صاف و بدون شیار بررسی شده و میدان‌های سرعت، فشار و دما با استفاده از این روش محاسبه و با حل مرجع مقایسه شده‌اند. خطای کانتورهای سرعت و دما در این مرحله حدود ۲% بوده و خطای محاسبه عدد نوسلت برابر با ۰٫۳۳% به دست آمده است. همچنین، رفتار توسعه‌یافتگی هیدرودینامیکی و حرارتی جریان مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مرحله دوم، روش پیشنهادی به یک کانال دوبعدی شیاردار با هندسه پیچیده‌تر شامل شیارهای قوسی بالا و پایین و گوشه‌های دارای فیلت تعمیم داده شده است. به‌منظور ارزیابی دقت روش، نتایج FlexPINN با داده‌های شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی در ANSYS Fluent مقایسه شده‌اند. نتایج کانال شیاردار نشان داد که خطای نسبی L_2 برای دما، سرعت محوری، فشار و سرعت عرضی به‌ترتیب ۱٫۳٤، ۳٫۸۸، ۱۲٫۸۱ و ۳۲٫٤٤% است. نتایج نشان می‌دهد که استفاده مرحله‌ای از کانال صاف به‌عنوان مسئله مرجع و سپس توسعه چارچوب به هندسه شیاردار، رویکردی مناسب برای ارزیابی قابلیت FlexPINN در شبیه‌سازی جریان و انتقال حرارت در هندسه‌های پیچیده فراهم می‌کند.

واژه‌هاي كليدي

شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک، شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک انعطاف‌پذیر، کانال شیاردار، انتقال حرارت، جریان آرام

۱. مقدمه

انتقال حرارت و جریان سیال یکی از موضوعات مهم و بنیادی در بسیاری از مسائل مهندسی مکانیک، انتقال حرارت، سامانه‌های خنک‌کاری، مبدل‌های حرارتی و سامانه‌های مدیریت حرارتی به شمار می‌رود. در بسیاری از کاربردهای مهندسی، افزایش میزان انتقال حرارت بدون افزایش قابل توجه افت فشار، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به همین دلیل، اصلاح هندسه کانال و ایجاد ناهمواری، شیار، موج و یا ساختارهای داخلی در دیواره‌های آن، یکی از روش‌های متداول برای بهبود عملکرد حرارتی محسوب می‌شود. تغییرات هندسی می‌توانند با افزایش اختلاط سیال، ایجاد نواحی بازچرخش، افزایش گرادیان‌های سرعت و دما و همچنین افزایش سطح مؤثر تماس، موجب بهبود انتقال حرارت شوند. با این حال، ایجاد چنین تغییراتی در هندسه کانال، پیچیدگی میدان جریان و دما را نیز افزایش داده و می‌تواند موجب ایجاد گرادیان‌های شدید و نواحی با رفتار موضعی پیچیده شود[۱].

یکی از مهم‌ترین ابزارهای بررسی این مسائل، روش دینامیک سیالات محاسباتی (Computational Fluid Dynamics, CFD) است. در این روش، معادلات حاکم بر جریان و انتقال حرارت پس از گسسته‌سازی فضایی و زمانی، به‌صورت عددی حل می‌شوند. با وجود قابلیت بالای CFD در تحلیل میدان جریان و انتقال حرارت، در مسائل دارای شیار، انحنا و جزئیات هندسی موضعی، تولید شبکه مناسب و کنترل کیفیت مش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. افزایش تعداد المان‌ها نیز می‌تواند هزینه محاسباتی حل را افزایش دهد. از طرف دیگر، در مطالعات پارامتریک که در آنها هندسه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرند، تکرار فرآیند تولید مش و انجام حل عددی برای هر هندسه، زمان و هزینه محاسباتی قابل توجهی را به همراه خواهد داشت. مطالعات انجام‌شده در زمینه FlexPINN نیز نشان داده‌اند که پیچیدگی هندسه، به‌ویژه در هندسه‌های دارای ساختارهای داخلی، یکی از چالش‌های اصلی روش‌های عددی مبتنی بر مش محسوب می‌شود[۲] .

در سال‌های اخیر، استفاده از روش‌های یادگیری عمیق برای حل مسائل فیزیکی مورد توجه قرار گرفته است. در میان این روش‌ها، شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک (Physics-Informed Neural Networks, PINNs)به‌عنوان روشی برای ترکیب یادگیری عمیق با معادلات حاکم بر مسئله معرفی شده‌اند. برخلاف شبکه‌های عصبی کاملاً داده‌محور که برای یادگیری رابطه بین ورودی و خروجی عمدتاً به مجموعه داده‌های بزرگ و برچسب‌گذاری‌شده نیاز دارند، در PINN قوانین فیزیکی مستقیماً در فرآیند آموزش شبکه وارد می‌شوند. در این روش، خروجی شبکه تنها بر اساس داده‌های مرجع تعیین نمی‌شود، بلکه شبکه باید به‌صورت همزمان معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم بر مسئله و شرایط مرزی را نیز ارضا کند[۳].


به همین دلیل، PINN را می‌توان یک چارچوب ترکیبی برای حل مسائل فیزیکی در نظر گرفت که در آن قابلیت شبکه‌های عصبی با حل معادلات دیفرانسیل ترکیب می‌شود. در این روش، شبکه عصبی یک تابع پیوسته برای تقریب میدان‌های مجهول ایجاد می‌کند و مشتقات مورد نیاز معادلات حاکم نیز با استفاده از قابلیت مشتق‌گیری خودکار محاسبه می‌شوند. سپس باقیمانده معادلات حاکم و شرایط مرزی در تابع هزینه قرار گرفته و پارامترهای شبکه به‌گونه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند که مقدار این باقی‌مانده‌ها کاهش یافته و در نهایت به سمت صفر هدایت شوند[۴-۳].

یکی از مهم‌ترین مزایایPINN ، امکان استفاده از این روش در مسائلی است که تولید داده مرجع برای آنها دشوار، زمان‌بر و یا پرهزینه است. با این حال، استفاده از یک معماری استاندارد PINN در مسائل پیچیده لزوماً به معنای دستیابی به همگرایی مناسب و میدان فیزیکی دقیق نیست. در پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه FlexPINN نیز نشان داده شده است که PINN متداول در هندسه‌های سه‌بعدی پیچیده و دارای بافل، عملکرد مناسبی نداشته و برای دستیابی به دقت بالاتر در پیش‌بینی میدان فیزیکی، استفاده از معماری انعطاف‌پذیرتر ضروری است[۵].

بر همین اساس، مفهوم FlexPINN با هدف افزایش انعطاف‌پذیری معماری شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک مطرح شده است. در چارچوب ارائه‌شده برای این روش، انعطاف‌پذیری شبکه از طریق استفاده از ساختارهای شبکه‌ای موازی، بازنویسی معادلات حاکم به فرم بدون‌بُعد مرتبه اول، استفاده از راهبردهای آموزش تطبیقی و اعمال قیود پنالتی ایجاد می‌شود. همچنین، در این چارچوب، یک شبکه اصلی به همراه زیرشبکه‌های موازی برای پیش‌بینی کمیت‌های مختلف میدان مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ساختار شبکه نیز از تابع فعال‌سازی تانژانت هیپربولیک استفاده شده است[۵].

در پژوهش حاضر، ایده FlexPINN برای حل یک مسئله حرارتی سیالاتی دوبعدی توسعه داده شده است. انتخاب این چارچوب تنها به دلیل افزایش تعداد معادلات حاکم نیست، بلکه به پیچیدگی‌های موجود در هندسه و میدان فیزیکی مسئله نیز مربوط می‌شود. وجود شیار در دیواره کانال، تغییرات موضعی ارتفاع، نواحی نزدیک دیواره و ایجاد گرادیان‌های شدید سرعت و دما، از جمله عواملی هستند که می‌توانند فرآیند آموزش شبکه را با چالش مواجه کنند. به همین دلیل، معماری شبکه به‌گونه‌ای در نظر گرفته شده است

که متغیرهای مختلف میدان از طریق سرها یا زیرشبکه‌های جداگانه پیش‌بینی شوند و هر یک از کمیت‌های فیزیکی بتوانند به‌صورت مناسب در فرآیند آموزش شبکه مورد استفاده قرار گیرند[۵].



شکل ۱. معماری FlexPINN [۵]

برای بررسی صحت و قابلیت اعتماد نتایج، فرآیند اعتبارسنجی در دو مرحله انجام شده است. در مرحله نخست، یک کانال دوبعدی صاف با جریان آرام و پایا و دمای ثابت دیواره مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف از این مرحله، ارزیابی عملکرد FlexPINN در یک مسئله با رفتار فیزیکی شناخته‌شده و شرایط هندسی صاف است. در این مرحله، علاوه بر مقایسه میدان‌های سرعت و دما، روند توسعه‌یافتگی هیدرودینامیکی و حرارتی جریان نیز مورد بررسی قرار گرفته و عدد نوسلت به‌عنوان یکی از پارامترهای مهم انتقال حرارت محاسبه و ارزیابی می‌شود. پس از بررسی و تأیید عملکرد مدل در کانال صاف، چارچوب توسعه‌یافته برای حل جریان و انتقال حرارت در کانال شیاردار به کار گرفته می‌شود. هندسه مورد بررسی شامل دو شیار در دیواره بالایی و دو شیار در دیواره پایینی کانال است و برای ایجاد اتصال نرم‌تر میان بخش‌های هندسی و روش ساخت راحت‌تر، از فیلت دایره‌ای استفاده شده است. در این مرحله، به دلیل افزایش پیچیدگی هندسه و وجود نواحی با تغییرات شدید در میدان فیزیکی، استفاده از نمونه‌برداری یکنواخت صاف برای آموزش شبکه کافی نبوده و نقاط آموزشی در نواحی مهم هندسی و فیزیکی با تراکم بیشتری در نظر گرفته شده‌اند.

در نهایت، به‌منظور ارزیابی دقت روش پیشنهادی، نتایج حاصل از FlexPINN با نتایج حاصل از شبیه‌سازی عددی در ANSYS Fluent مقایسه می‌شوند. در محاسبه خطای بین دو روش، تنها نقاط مشترک موجود در هر دو مجموعه داده مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نحوه مقایسه از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا مقایسه میدان‌ها در نقاطی که یکی از روش‌ها فاقد داده مرجع است می‌تواند موجب ایجاد خطاهای مصنوعی شود. بنابراین، برای محاسبه خطای بین FlexPINN و ANSYS Fluent هیچ‌گونه برون‌یابی خارج از ناحیه دارای داده مرجع انجام نمی‌شود و ارزیابی تنها بر اساس نقاطی صورت می‌گیرد که داده هر دو روش در آنها موجود است.

هدف اصلی پژوهش حاضر، توسعه یک چارچوب عددی مبتنی بر FlexPINN برای حل مسائل جریان و انتقال حرارت در هندسه‌های کانالی پیچیده و ارزیابی مرحله‌ای صحت و عملکرد آن است. در این راستا، ابتدا قابلیت روش پیشنهادی در یک کانال صاف و در شرایط کنترل‌شده با استفاده از یک حل مرجع بررسی می‌شود و پس از اطمینان از عملکرد مناسب شبکه، همان چارچوب برای حل مسئله در کانال شیاردار توسعه داده خواهد شد. این ساختار مرحله‌ای امکان می‌دهد عملکرد شبکه ابتدا در یک مسئله صاف و قابل کنترل ارزیابی شده و سپس تأثیر افزایش پیچیدگی هندسی بر عملکرد و دقت مدل مورد بررسی قرار گیرد.

۲. شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک و ساختار FlexPINN

در ابتدا به بررسی طرز عملکرد شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک (PINNs) می‌پردازیم. شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک، دسته‌ای از مدل‌های یادگیری عمیق هستند که در آن‌ها معادلات دیفرانسیل حاکم بر مسئله مستقیماً در فرآیند آموزش شبکه وارد می‌شوند. در مسئله حاضر، ورودی شبکه شامل مختصات مکانی دکارتی و خروجی‌های آن شامل

کمیت‌های فیزیکی مورد نیاز برای توصیف میدان جریان و انتقال حرارت هستند. در نسخه اولیهPINN ، یک شبکه پیش‌خور کاملاً متصل می‌تواند همه متغیرهای مجهول را از طریق یک خروجی چندبعدی پیش‌بینی کند. با افزایش پیچیدگی هندسه و همچنین افزایش تعداد کمیت‌های مجهول، این ساختار ممکن است باعث ایجاد وابستگی شدید میان گرادیان‌های مربوط به متغیرهای مختلف شود. به همین دلیل، در FlexPINN از ساختاری انعطاف‌پذیرتر استفاده می‌شود که در آن یک شبکه اصلی یا trunk با چند سر خروجی مستقل ترکیب می‌شود. این ساختار باعث کاهش وابستگی میان متغیرهای مختلف و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر در شبکه می‌شود.


در چارچوب مورد استفاده در این پژوهش، ورودی شبکه به‌صورت زیر تعریف شده است.

$$x = [x^*, y^*] \quad (۱$$

و خروجی‌های شبکه شامل مقادیر زیر هستند.

$$[u^*, v^*, T^*, p^*, \sigma_{xx}^*, \sigma_{yy}^*, \sigma_{xy}^*, q_x^*, q_y^*] \quad (۲$$

بنابراین، شبکه علاوه بر پیش‌بینی سرعت، فشار و دما، تنش‌های مؤثر و شارهای حرارتی را نیز به‌صورت مستقیم پیش‌بینی می‌کند. این موضوع یکی از بخش‌های مهم ساختار مرتبه‌اول FlexPINN به شمار می‌رود. ساختار شبکه اصلی شامل پنج لایه پنهان است که در هر لایه ۶۴ نورون قرار دارد. تابع فعال‌سازی مورد استفاده در این لایه‌ها، تابع تانژانت هیپربولیک است. پس از بخش شبکه اصلی، نه سر مستقل برای پیش‌بینی متغیرهای خروجی قرار گرفته است. هر یک از این سرها شامل دو لایه پنهان با ۱۰ نورون و در نهایت یک نورون خروجی هستند. نمای شماتیک شبکه مورد استفاده در این پژوهش در شکل ۲ آمده است.



شکل ۲. معماری شبکه عصبی استفاده شده در این پژوهش

یکی دیگر از اجزای مهم این شبکه، تابع تانژانت هیپربولیک است. استفاده از این تابع از آن جهت مناسب است که خروجی آن پیوسته و مشتق‌پذیر است و در محاسبه مشتقات مورد نیاز معادلات دیفرانسیل عملکرد مناسبی دارد. درPINN ، مشتق‌پذیری شبکه اهمیت بنیادی دارد، زیرا مشتقات مکانی متغیرهای خروجی مستقیماً از طریق مشتق پذیری خودکار (Automatic Differentiation) محاسبه می‌شوند. یکی از ویژگی‌های اصلیFlexPINN ، بازنویسی معادلات مرتبه دوم به مجموعه‌ای از معادلات مرتبه اول است. این ایده در چارچوب FlexPINN نیز مورد استفاده قرار گرفته است تا هزینه مشتق‌گیری کاهش پیدا کند و فرآیند پس‌انتشار (backpropagation) صاف‌تر شود. در این پژوهش، به‌جای محاسبه مستقیم مشتقات مرتبه دوم سرعت و دما، تنش و شار حرارتی به‌عنوان متغیرهای کمکی توسط شبکه پیش‌بینی می‌شوند. بنابراین، ساختار FlexPINNعلاوه بر انعطاف معماری، با یک بازفرمول‌بندی فیزیکی نیز همراه است.

۳. جریان و انتقال حرارت در کانال دوبعدی صاف

۳/۱. هندسه و فرضیات فیزیکی

در مرحله اول، یک کانال دوبعدی صاف به‌عنوان مسئله مرجع در نظر گرفته شده است. جریان، پایا، تراکم‌ناپذیر و آرام (عدد رینولدز ۱۰ و عدد پرانتل ۰/۷۷) فرض می‌شود. خواص سیال نیوتنی ثابت بوده و اثرات تغییر خواص با دما در نظر گرفته نشده است. همچنین انتقال حرارت به‌صورت جابه‌جایی و هدایتی در نظر گرفته شده و دمای دیواره ثابت است.

۳/۲. معادلات بی بعد حاکم بر کانال صاف

معادله پیوستگی برای جریان دوبعدی تراکم‌ناپذیر به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0 \quad (۳)$$

برای جلوگیری از محاسبه مستقیم مشتقات مرتبه دوم، فرم مرتبه‌اول استفاده شده است. در این روش از معادلات ۴ الی ۶ برای فرم اول معادلات مومنتوم و از معادلات ۷ و ۸ برای فرم اول معادله انرژی استفاده شده است.

$$\sigma_{xx}+p-\frac{2}{Re}\frac{\partial u}{\partial x}=0 \quad (۴)$$

$$\sigma_{yy}+p-\frac{2}{Re}\frac{\partial v}{\partial y}=0 \quad (۵)$$

$$\sigma_{xy}-\frac{1}{Re}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+\frac{\partial v}{\partial x}\right)=0 \quad (۶)$$

$$q_x+\frac{\partial T}{\partial x}=0 \quad (۷)$$

$$q_y+\frac{\partial T}{\partial y}=0 \quad (۸)$$

در نتیجه معادلات مومنتوم به صورت معادلات ۹ و ۱۰ نوشته شده است.

$$uu_x+vu_y-\left(\sigma_{xx,x}+\sigma_{xy,y}\right)=0 \quad (۹)$$

$$uv_x+vv_y-\left(\sigma_{xy,x}+\sigma_{yy,y}\right)=0 \quad (۱۰)$$

معادله انرژی نیز به صورت زیر بیان شده است.

$$uT_x+vT_y+\frac{1}{RePr}\left(q_{x,x}+q_{y,y}\right)=0 \quad (۱۰)$$

در نتیجه، شبکه با مجموعه‌ای از نه باقیمانده فیزیکی آموزش داده می‌شود:

$$r_{PDE}=\left[r_c, r_{mx}, r_{my}, r_{\sigma xx}, r_{\sigma yy}, r_{\sigma xy}, r_{qx}, r_{qy}, r_E\right] \quad (۱۱)$$

این روش مشابه ایده‌ای است که در چارچوب FlexPINN برای تبدیل معادلات دارای مشتقات مرتبه دوم به معادلات مرتبه اول استفاده شده است.

۳/۳. شرایط مرزی بی بعد کانال صاف

در ورودی، پروفیل سرعت ثابت اعمال شده است:

$$u_{in}=1 \quad (۱۲)$$

و مؤلفه عرضی سرعت برابر صفر است:

$$v_{in}=0 \quad (۱۳)$$

همچنین دمای ورودی به صورت زیر تعریف شده است.

$$T_{in} = 0 \quad (۱۴)$$

در دیواره‌ها شرط عدم لغزش اعمال شده است:

$$u = 0,\ v = 0 \quad (۱۵)$$

و به دلیل ثابت بودن دمای دیواره:

$$T = 1 \quad (۱۶)$$

در خروجی، فشار مرجع برابر صفر در نظر گرفته شده است:

$$p = 0 \quad (۱۷)$$


و برای دما شرط شار حرارتی صفر یا گرادیان دمایی نرمال صفر اعمال شده است:

$$\frac{\partial T}{\partial x} = 0 \quad (۱۸)$$

شرایط مرزی مستقیماً در تابع هزینه وارد می‌شوند تا شبکه علاوه بر رعایت معادلات حاکم، قیود فیزیکی مرزها را نیز برآورده کند.

۴/۳. نمونه‌برداری و آموزش در کانال صاف

دقت PINN به توزیع نقاطی که در آن‌ها معادلات فیزیکی ارزیابی می‌شوند وابستگی زیادی دارد. در این پژوهش، از روش نمونه‌برداری ابرمکعب لاتین (Latin Hypercube Sampling, LHS)استفاده شده است. مزیت LHS آن است که نقاط را در سراسر دامنه به‌صورت نسبتاً یکنواخت توزیع کرده و احتمال ایجاد نواحی خالی یا خوشه‌های بیش از حد را کاهش می‌دهد. در کانال صاف، در مجموع ۵۰٬۰۰۰ نقطه هم‌مکانی برای محاسبه باقیمانده معادلات PDE در داخل دامنه در نظر گرفته شد. همچنین ۴٬۰۰۰ نقطه در امتداد دیواره‌های جامد و ۲٬۰۰۰ نقطه برای مرزهای ورودی و خروجی استفاده شد. توزیع این نقاط در شکل ۳ آمده است.



شکل ۳. توزیع نقاط آموزشی تولیدشده با استفاده از روشLHS در کانال دوبعدی صاف

پس از تولید نقاط، شبکه با استفاده از بهینه‌ساز L-BFGS آموزش داده می‌شود. انتخاب L-BFGS به دلیل رفتار مناسب آن در مسائل PINN و توانایی استفاده از اطلاعات انحنا انجام شده است. در روش‌های شبه‌نیوتنی مانندL-BFGS ، اطلاعات گرادیان‌های مراحل قبلی برای تقریب رفتار هسین استفاده می‌شود و در نتیجه می‌تواند در ناحیه

نزدیک به کمینه، همگرایی مناسبی ایجاد کند. در طول آموزش، تابع هزینه از مجموع مؤلفه‌های مربوط به PDE و شرایط مرزی تشکیل می‌شود و مؤلفه‌های مربوط به PDE و شرایط مرزی در معادلات ۲۰ و ۲۱ نمایش داده شده است. باقیمانده‌ها با استفاده از Automatic Differentiation محاسبه می‌شوند. در نتیجه، مشتقات مکانی لازم برای معادلات بدون استفاده از تفاضل محدود مستقیم محاسبه می‌شوند. این ویژگی از مزایای اصلی PINN در حل معادلات دیفرانسیل است.


$$L_{total} = L_{PDE} + L_{BC} \quad (۱۹)$$

$$L_{PDE} = \frac{1}{9}\sum_{i=1}^{9} \frac{1}{N_c}\sum_{j=1}^{N_c} r_i^2 \quad (۲۰)$$

$$L_{BC} = \frac{1}{N_{BC}}\sum r_{BC}^2 \quad (۲۱)$$

۳/۵. نمودار تابع هزینه در کانال صاف


برای بررسی فرآیند آموزش، تاریخچه تابع هزینه و مؤلفه‌های آن در طول تکرارها ذخیره شده است. کاهش تابع هزینه (شکل۴) نشان‌دهنده آن است که شبکه به تدریج هم شرایط مرزی و هم معادلات فیزیکی را بهتر ارضا می‌کند.



شکل ۴. نمودار تابع هزینه کل برای کانال صاف


۳/۶. اعتبارسنجی FlexPINN در کانال صاف

هدف از مرحله اول، بررسی این موضوع است که آیا FlexPINN می‌تواند در یک مسئله با هندسه صاف، رفتار فیزیکی شناخته‌شده را بازتولید کند یا خیر. به همین منظور، نتایج شبکه با حل دقیق یا مرجع مسئله کانال صاف مقایسه می‌شوند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی، پروفیل سرعت در مقاطع مختلف کانال است. در ابتدای کانال، پروفیل سرعت هنوز در حال توسعه است. در نتیجه، لایه مرزی هیدرودینامیکی از دیواره‌ها رشد کرده و به تدریج بخش مرکزی کانال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با افزایش فاصله از ورودی، پروفیل سرعت به حالت کاملاً توسعه‌یافته (شکل۵) نزدیک می‌شود.



شکل ۵. مقایسه پروفیل سرعت محوری پیش‌بینی‌شده توسط FlexPINN در ابتدا، وسط و انتهای کانال صاف


همانند توسعه هیدرودینامیکی، دما نیز از ورودی به سمت پایین‌دست توسعه پیدا می‌کند. به دلیل اعمال دمای ثابت روی دیواره، یک لایه مرزی حرارتی از دیواره‌ها شکل می‌گیرد. در نزدیکی ورودی، ضخامت لایه حرارتی کم است و گرادیان دمایی نزدیک دیواره شدیدتر است. با حرکت در جهت جریان، لایه حرارتی رشد می‌کند و میدان دما به وضعیت حرارتی توسعه‌یافته (شکل ۶) نزدیک می‌شود.




شکل ۶. مقایسه توسعه حرارتی و پروفیل دما در طول کانال دوبعدی صاف با استفاده از FlexPINN

برای بررسی جامع‌تر، کانتورهای سرعت و دما در اشکال ۷ الی ۹ نیز ترسیم شده است. مقایسه این کانتورها با حل مرجع امکان بررسی کیفی ساختار جریان و انتقال حرارت را فراهم می‌کند. انتظار می‌رود بیشترین اختلاف‌ها در نواحی نزدیک ورودی و نزدیک دیواره مشاهده شوند، زیرا در این نواحی گرادیان‌های سرعت و دما شدیدتر هستند.

شکل ۷ کانتور سرعت محوری حاصل از FlexPINN در کانال دوبعدی صاف



شکل ۸. کانتور سرعت عرضی حاصل از FlexPINN در کانال دوبعدی صاف



شکل ۹. کانتور دما حاصل از FlexPINN در کانال دوبعدی صاف با دمای ثابت دیواره.

نتایج حاصل نشان‌دهنده میزان بالایی از تطابق هستند. به‌طور خاص، پروفیل‌های سرعت پیش‌بینی‌شده توسط FlexPINN در مقایسه با نتایج مرجعCFD ، در سراسر ارتفاع کانال کمتر از ۲٪ اختلاف دارند. توزیع‌های دما نیز روند مشابهی از گرادیان حرارتی را نشان می‌دهند، به‌گونه‌ای که لایه مرزی حرارتی در هر دو روش به‌وضوح قابل مشاهده است.

۷/۳. بررسی عدد نوسلت

یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی انتقال حرارت، عدد نوسلت است. عدد نوسلت محلی به‌صورت نسبت انتقال حرارت جابه‌جایی به انتقال حرارت رسانشی تعریف می‌شود:

$$Nu_x = \frac{h_x D_h}{k} \quad (۲۲)$$

که در آن h_x ضریب انتقال حرارت موضعی، D_h قطر هیدرولیکی و k ضریب هدایت حرارتی است.


ضریب انتقال حرارت می‌تواند از شار حرارتی دیواره و اختلاف دمای مناسب بین دیواره و سیال محاسبه شود:

$$h_x = \frac{q''_w}{T_w - T_b} \quad (۲۳)$$

بنابراین:

$$Nu_x = \frac{q''_w D_h}{k(T_w - T_b)} \quad (۲۴)$$

در ناحیه ورودی حرارتی، به علت گرادیان شدید دما، عدد نوسلت مقدار بیشتری دارد. با توسعه لایه مرزی حرارتی، این مقدار کاهش پیدا کرده و در نهایت به مقدار مربوط به شرایط حرارتی کاملاً توسعه‌یافته نزدیک می‌شود.



شکل ۱۰. تغییرات عدد نوسلت در طول کانال صاف

مقدار توسعه یافته عدد نوسلت به‌دست آمده ازFlexPINN (شکل ۱۰) برابر ۳٫۷۵۷۶ است که این مقدار در حل تحلیلی برابر ۳٫۷۷ می‌باشد[۶] و نشان دهنده انطباق بالای حل با ساختار FlexPINN نسبت به حل تحلیلی می‌باشد. تطابق مناسب عدد نوسلت در کنار تطابق پروفیل‌های سرعت و دما، اعتبار بیشتری برای چارچوب FlexPINNفراهم می‌کند؛ زیرا این شاخص نه تنها به مقدار میدان دما، بلکه به گرادیان دما در نزدیکی دیواره نیز حساس است.

۴. توسعه FlexPINN برای کانال شیاردار

پس از اعتبارسنجی در کانال صاف، روش پیشنهادی برای هندسه اصلی پژوهش، یعنی کانال دوبعدی شیاردار (شکل ۱۱) با همان معادلات حاکم و در همان عدد رینولدز ۱۰ و عدد پرانتل ۰٫۷۷، توسعه داده می‌شود. در این هندسه، دیواره‌ها دارای شیارهای متوالی هستند و شکل دیواره نسبت به کانال صاف تغییر می‌کند. وجود این شیارها باعث می‌شود ارتفاع موضعی کانال در طول راستای جریان تغییر کرده و رفتار سرعت، فشار و دما نسبت به کانال صاف پیچیده‌تر شود. هندسه مورد استفاده شامل پارامترهای زیر می‌باشد.

$$a = 10\ (mm) \qquad (۲۴)$$

$$H_{base} = 2a = 20\ (mm) \qquad (۲۵)$$

تعداد شیارهای بالا و پایین هر کدام برابر دو در نظر گرفته شده و زوایای هندسی مطابق زیر تعریف شده اند.

$$\theta_{top} = \theta_{bottom} = [90°, -90°] \qquad (۲۶)$$

برای نرم‌سازی محل اتصال شیارها به دیواره اصلی و فرآیند ساخت راحت‌تر از فیلت دایره‌ای با شعاع


$$r = 5\ (mm) \qquad (۲۷)$$

در نظر گرفته شده است. شعاع قوس اصلی شیار نیز بر اساس زاویه شیار محاسبه می‌شود:

$$R = \frac{a/2}{\sin(|\theta|/2)} \qquad (۲۸)$$

که برای شیار ۹۰ درجه، مقدار آن تقریباً برابر با:

$$R \simeq 7.071\ (mm) \qquad (۲۹)$$




شکل ۱۱. هندسه کانال دوبعدی شیاردار شامل شیارهای قوسی و نواحی دارای فیلت دایره‌ای

پیچیدگی هندسی کانال شیاردار باعث می‌شود توزیع یکنواخت نقاط در کل دامنه به تنهایی برای آموزش شبکه کافی نباشد. نواحی اطراف شیارها، دیواره‌ها و محل تغییرات سریع هندسی از اهمیت بیشتری برخوردارند. بنابراین، در این مرحله از نمونه‌برداری متراکم‌تر در نواحی حساس استفاده شده است.

۱/۴. نمونه‌برداری در کانال شیاردار

ابتدا هندسه بیان شده را با طول مشخصه H_{base} بی بعد می کنیم سپس در مجموع ۶۰۰۰۰ نقطه برای ارزیابی معادلات PDE استفاده شده است. از این تعداد، ۶۰ درصد به‌صورت نقاط متراکم در نواحی مهم و ۴۰ درصد به‌صورت نقاط پراکنده‌تر در سایر بخش‌های دامنه توزیع شده‌اند.

علاوه بر نقاط داخلی، برای اعمال شرایط مرزی از ۸۰۰۰ نقطه در ورودی، ۸۰۰۰ نقطه در خروجی و ۸۰۰۰ نقطه در هر یک از دیواره‌های بالا و پایین استفاده شده است. همچنین نقاط کنترلی داخلی برای اعمال قید حفاظت از دبی در مقاطع مشخصی از کانال در نظر گرفته شده‌اند. این نقاط در نواحی میانی بین شیارها قرار گرفته‌اند تا رفتار جریان در طول کانال کنترل شود. توزیع این دسته از نقاط همگی در شکل ۱۲ آمده اند.



شکل ۱۲. توزیع نقاط هم‌مکانی در کانال شیاردار با تمرکز بیشتر نقاط در نواحی حساس هندسی و نزدیک شیارها

۲/۴. تابع هزینه تطبیقی و جریمه حفاظت از جریان

یکی از تفاوت‌های مهم چارچوب توسعه‌یافته حاضر با PINN ساده، استفاده از وزن‌دهی تطبیقی و تابع جریمه فیزیکی است.

تابع هزینه خام به صورت

$$L_{raw} = L_{PDE} + L_{BC} + L_{Penalty} \quad (۳۰)$$

تعریف می‌شود. سپس برای هر مؤلفه، وزن تطبیقی محاسبه می‌شود:

$$w_i = \left(1 + \frac{L_i}{L_{raw}+\epsilon}\right)^4 \quad (۳۱)$$

ایده استفاده از وزن‌دهی تطبیقی با رویکرد FlexPINN مرجع هم‌راستا است؛ در آن مطالعه نیز برای افزایش پایداری و بهبود همگرایی، وزن مؤلفه‌های مختلف تابع هزینه در طول آموزش به‌صورت تطبیقی تغییر داده شده است. جریمه فیزیکی حاضر بر اساس پایستگی دبی تعریف شده است. دبی در مقاطع مختلف به‌صورت میانگین سرعت ضرب در ارتفاع مؤثر محاسبه می‌شود:

$$Q = \bar{u}\, H \quad (۳۲)$$

برای ورودی، مقطع میانی و خروجی، به‌ترتیب Q_{in}، Q_{mid} و Q_{out} محاسبه می‌شوند. سپس:

$$L_{Q,i} = (Q_i - 1)^2 \quad (۳۳)$$

و در نهایت تابع هزینه پنالتی برابر است با:

$$L_{Penalty} = L_{Q,in} + L_{Q,mid} + L_{Q,out} \quad (۳۴)$$

بنابراین تابع هزینه نهایی به صورت زیر بیان می‌شود.

$$L_{total} = w_{PDE}L_{PDE} + w_{BC}L_{BC} + w_{Penalty}L_{Penalty} \quad (۳۵)$$


استفاده از چنین قیدی اهمیت زیادی دارد، زیرا ممکن است یک شبکه صرفاً با کاهش برخی باقیمانده‌های محلی به جواب‌های نامطلوب نزدیک شود. اعمال یک قید سراسری مانند حفاظت دبی، شبکه را مجبور می‌کند رفتار کلی جریان را نیز حفظ کند. در چارچوب FlexPINN مرجع نیز از جریمه‌های حفاظتی برای حفظ دبی و جلوگیری از جواب‌های صفر یا نامطلوب استفاده شده است.

۳٫۴. آموزش شبکه و تاریخچه همگرایی در کانال شیاردار

آموزش در دو مرحله انجام شده است. ابتدا شبکه با Adam آموزش داده می‌شود و سپس برای اصلاح دقیق‌تر پارامترها از L-BFGS استفاده می‌شود. تعداد کل تکرارهای در نظر گرفته‌شده برابر ۵۲۰۰ اپیاک در نظر گرفته شده است که در مرحلهAdam ، ۵۰۰۰۰ اپیاک اختصاص داده شده است. نرخ یادگیری اولیه Adam برابر ۰٫۰۰۱ در نظر گرفته شده است. اگر طی ۵۰ اپیاک کاهش معنی‌داری در تابع هزینه مشاهده نشود، نرخ یادگیری با ضریب ۰٫۸ کاهش داده می‌شود، تا زمانی که به حداقل ۰٫۰۰۰۱ برسد. پس از مرحلهAdam ، آموزش با L-BFGS ادامه می‌یابد. نرخ یادگیری اولیه L-BFGS برابر ۱ در نظر گرفته شده و در صورت عدم کاهش تابع هزینه طی ۳۰ تکرار، نرخ یادگیری به اندازه ۰٫۱ کاهش می‌یابد تا حداقل مقدار ۰٫۳ شود.

تنظیمات L-BFGS شامل تعداد تکرار داخلی، ارزیابی تابع، آستانه گرادیان، آستانه تغییر تابع هزینه و اندازه حافظه محدود بوده و برای دستیابی به همگرایی دقیق‌تر انتخاب شده‌اند. این راهبرد ترکیبی با ساختار FlexPINN مرجع نیز سازگار است، زیرا در آن مطالعه نیز ترکیب Adam و L-BFGS به‌عنوان راهبرد آموزش شبکه استفاده شده است.

برای ارزیابی رفتار آموزش، تاریخچه تابع هزینه کل، خطایPDE ، خطای شرایط مرزی، خطای جریمه، وزن‌های مربوط به PDE ، شرایط مرزی و جریمه، همچنین دبی ورودی، دبی در مقطع میانی، دبی خروجی و میانگین سرعت در مقاطع کنترلی در طول فرایند آموزش ذخیره و در شکل ۱۳ نمایش داده می‌شوند.



شکل ۱۳. تاریخچه تابع هزینه کل، خطایPDE ، خطای شرایط مرزی، خطای جریمه، وزن‌های تطبیقی و پایش دبی در طول آموزش

نمایش جداگانه این مؤلفه‌ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا کاهش تابع هزینه کل به تنهایی مشخص نمی‌کند که آیا شبکه تمام قیود فیزیکی را به‌طور متوازن یاد گرفته است یا خیر. برای مثال، ممکن است L_{PDE} کاهش یابد، اما شرایط مرزی همچنان دارای خطای قابل توجه باشند. همچنین ممکن است خطاهای محلی کوچک باشند، ولی دبی کل در طول کانال

حفظ نشود. بنابراین، نمودارهای وزن‌های تطبیقی نشان می‌دهند که شبکه در هر مرحله از آموزش به کدام بخش از تابع هزینه اهمیت بیشتری داده است و نمودار دبی نیز کنترل می‌کند که آیا جریان در مقاطع مختلف با قانون بقای جرم سازگار است یا خیر.

۴/۴. اعتبارسنجی کانال شیاردار باANSYS Fluent

پس از آموزشFlexPINN ، نتایج با حل CFD انجام‌شده در ANSYS Fluent مقایسه می‌شوند. هدف این مقایسه، بررسی توانایی FlexPINN در بازتولید میدان‌های فیزیکی در هندسه پیچیده است. برایANSYS ، داده‌های سرعت در راستاهای xو y، فشار و دما استخراج شده‌اند. داده‌های CFD در محل مراکز سلول‌های محاسباتی قرار دارند. برای مقایسه منصفانه، نتایج PINN در مختصات مربوط به داده‌های ANSYS ارزیابی شده‌اند. به‌این‌ترتیب، برای هر نقطهANSYS ، مقدار متناظر PINNمحاسبه می‌شود.

میزان خطای‌های مطلق برای سرعت محوری، سرعت عرضی، فشار و دما به شرح زیر است.


$$E_u = | u_{PINN} - u_{ANSYS} | \quad (۳۶)$$

$$E_v = | v_{PINN} - v_{ANSYS} | \quad (۳۷)$$


$$E_p = | p_{PINN} - p_{ANSYS} | \quad (۳۸)$$

$$E_T = | T_{PINN} - T_{ANSYS} | \quad (۳۹)$$

برای هر متغیر، سه نوع نتیجه اصلی (کانتورPINN ، کانتورANSYS ، کانتور اختلاف مطلق بین PINN وANSYS) بررسی و در اشکال ۱۴ و ۱۵ نشان داده می‌شوند. با توجه به اینکه هندسه کانال دارای شیار و فیلت است، انتظار می‌رود بیشترین اختلاف‌های موضعی در نزدیکی تغییرات شدید هندسی، دیواره‌ها، محل انحنا و نواحی بازچرخش مشاهده شوند. در این نواحی، گرادیان سرعت و دما شدیدتر بوده و مدل PINN باید تغییرات موضعی میدان را با دقت بیشتری بازسازی کند.



شکل ۱۴. کانتورهای PINN و ANSYS Fluent و خطای مطلق فشار و سرعت محوری در نقاط مشترک



شکل ۱۵. کانتورهای PINN و ANSYS Fluent و خطای مطلق سرعت عرضی و دما در نقاط مشترک

۵. بحث و نتایج

برای ارزیابی کمی عملکردFlexPINN، چهار معیار اصلی استفاده شده‌اند. میانگین خطای مطلق از معادله ۴۰ محاسبه می‌شود.

$$MAE = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} | \phi_i^{PINN} - \phi_i^{ANSYS} | \quad (۴۰)$$

ریشه میانگین مربعات خطا معادله ۴۱ و بیشینه خطای مطلق نیز از معادله ۴۲ به دست می‌آید.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\phi_i^{PINN} - \phi_i^{ANSYS})^2} \quad (۴۱)$$

$$MaxAE = \max_i | \phi_i^{PINN} - \phi_i^{ANSYS} | \quad (۴۲)$$

مهم‌ترین معیار برای مقایسه نسبی، خطای نسبی L_2 است که این معیار برای هر چهار متغیر u، v، pو Tمحاسبه شده است.

$$L_2^{rel} = \frac{\sum \|\phi^{PINN} - \phi^{ANSYS}\|_2}{\sum \|\phi^{ANSYS}\|_2} \times 100 \quad (۴۲)$$

گزارش همزمان چهار معیار در جدول ۱ آمده است و باعث می‌شود ارزیابی تنها به یک شاخص محدود نشود. برای مثال، RMSE به خطاهای بزرگ حساس‌تر از MAE است، در حالی که MaxAE بیشترین اختلاف موضعی را نشان می‌دهد. خطای نسبی L_2 نیز امکان مقایسه عملکرد شبکه در متغیرهایی با مقیاس متفاوت را فراهم می‌کند.

جدول ۱. معیارهای خطای FlexPINN نسبت به ANSYS Fluent در نقاط مشترک

متغیر	MAE	RMSE	MaxAE	Relative L_2
u	۰٫۰۲۷۴	۰٫۰۳۸۸	۰٫۱۹۶۲	۳٫۸۸%
v	۰٫۰۱۵۱	۰٫۰۲۰۸	۰٫۰۸۷۲	۳۲٫۴۴%
p	۰٫۰۶۸۷	۰٫۰۸۲۹	۰٫۲۸۴۳	۱۲٫۸۱%
T	۰٫۰۰۵۳	۰٫۰۰۸۷	۰٫۲۶۰۴	۱٫۳۴%

نتایج کمی و کیفی حاصل از مقایسه FlexPINN با حل مرجع ANSYS Fluent نشان می‌دهد که شبکه توانسته است ساختار کلی میدان‌های جریان و انتقال حرارت را با دقت مناسبی بازسازی کند. همان‌طور که در کانتورهای شکل مربوط به فشار، سرعت و دما مشاهده می‌شود، توزیع کلی کمیت‌های فیزیکی پیش‌بینی‌شده توسط FlexPINN با نتایج ANSYS تطابق قابل قبولی دارد و اختلاف‌ها عمدتاً در نواحی موضعی و حساس هندسه ظاهر شده‌اند. این رفتار نشان می‌دهد که شبکه علاوه بر بازسازی روند کلی میدان‌ها، توانسته است اثر تغییرات هندسی شیارها بر ساختار جریان و میدان حرارتی را نیز در پاسخ خود لحاظ کند.

از نظر کمی، کمترین خطای نسبی L_2 مربوط به دما است که مقدار آن برابر با ۱٫۳۴% به دست آمده است. مقدار MAE برابر ۰٫۰۰۵۳ و RMSE برابر ۰٫۰۰۸۷ نیز نشان می‌دهد که اختلاف دمایی FlexPINN و ANSYS در بخش عمده دامنه بسیار محدود است. این نتیجه با کانتورهای دما نیز سازگار است؛ به‌طوری‌که الگوی کلی گرم و سرد شدن سیال و توسعه لایه حرارتی در دو حل تقریباً مشابه است. بنابراین، با وجود پیچیدگی هندسی، شبکه توانسته است میدان حرارتی را با دقت بالایی بازسازی کند.

برای مؤلفه سرعت محوری u، خطای نسبی L_2 برابر با ۳٫۸۸% است که بیانگر تطابق مناسب دو میدان است. کانتورهای u نشان می‌دهند که ساختار اصلی جریان، شامل ناحیه سرعت بالاتر در بخش مرکزی کانال و کاهش سرعت در نزدیکی دیواره‌ها، در هر دو حل به‌خوبی حفظ شده است. با این حال، بیشینه خطای مطلق برابر با ۰٫۱۹۶ مشاهده شده که عمدتاً به نواحی نزدیک تغییرات هندسی و شیارها مربوط می‌شود. این اختلاف موضعی لزوماً به معنی ضعف کلی شبکه نیست، بلکه نشان‌دهنده حساسیت میدان سرعت به گرادیان‌های شدید ناشی از تغییر سطح مقطع است.

بیشترین اختلاف نسبی مربوط به مؤلفه سرعت عرضی v با مقدار ۳۲٫۴۴% است. دلیل اصلی این مقدار را می‌توان به کوچک بودن دامنه مقادیر vو حساسیت زیاد آن به تغییرات موضعی جریان در اطراف شیارها نسبت داد. در کانتور خطای v، نواحی با خطای بیشتر عمدتاً در مجاورت شیارها و به‌ویژه نزدیک دیواره پایینی مشاهده می‌شوند. در چنین مناطقی، جریان عرضی، بازچرخش و انحراف خطوط جریان به‌شدت تحت تأثیر هندسه قرار می‌گیرند؛ بنابراین بازسازی دقیق این مؤلفه برای شبکه دشوارتر از سرعت اصلی است.

خطای نسبی L_2 فشار نیز برابر با ۱۲٫۸۱% به دست آمده است. با وجود این مقدار، کانتورهای فشار نشان می‌دهند که روند کاهش و افزایش فشار در طول کانال و تغییرات آن در مجاورت شیارها توسط FlexPINN به‌درستی بازسازی شده است. بیشینه خطای مطلق فشار برابر با ۰٫۲۸۴ است و کانتور خطا نشان می‌دهد که این اختلاف‌ها عمدتاً به‌صورت موضعی و در نزدیکی تغییرات هندسی متمرکز شده‌اند.

در مجموع، مقایسه معیارهای آماری با کانتورهای خطا نشان می‌دهد که خطای کلی FlexPINN عمدتاً ناشی از اختلاف‌های موضعی در نواحی هندسی حساس است، نه انحراف گسترده در کل دامنه .این موضوع اهمیت استفاده همزمان از معیارهای آماری و کانتورهای خطا را نشان می‌دهد؛ زیرا یک معیار کلی مانند MAE یا RMSE به‌تنهایی نمی‌تواند محل و ماهیت اختلاف‌ها را مشخص کند. نتایج همچنین نشان می‌دهند که ساختار چندسر، فرم مرتبه اول، نمونه‌برداری کنترل‌شده و جریمه‌های فیزیکی به شبکه امکان داده‌اند تا در یک هندسه شیاردار، میدان‌های اصلی جریان و انتقال حرارت را با تطابق قابل قبول نسبت به حل CFD بازسازی کند.

۶. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک چارچوب FlexPINN برای شبیه‌سازی همزمان جریان آرام و انتقال حرارت در کانال‌های دوبعدی توسعه و ارزیابی شد. روند پژوهش با بررسی یک کانال صاف به‌عنوان مسئله مرجع آغاز شد و سپس چارچوب پیشنهادی به یک هندسه کانال شیاردار با تغییرات موضعی سطح مقطع تعمیم یافت. هدف اصلی، بررسی توانایی شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک در بازسازی میدان‌های جریان و حرارتی و ارزیابی میزان پایداری و دقت آن‌ها در مواجهه با پیچیدگی هندسی بود.

نتایج حاصل از کانال صاف نشان داد که FlexPINN قادر است رفتار اصلی جریان و انتقال حرارت، از جمله توسعه هیدرودینامیکی و حرارتی و تغییرات عدد نوسلت، را با تطابق مناسبی نسبت به حل مرجع بازسازی کند. این مرحله به‌عنوان یک اعتبارسنجی پایه، نشان داد که چارچوب توسعه‌یافته پیش از ورود به هندسه پیچیده‌تر، قابلیت حل صحیح مسئله حاکم را دارد.

در هندسه شیاردار، مقایسه نتایج FlexPINN با داده‌های حاصل از ANSYS Fluent نشان داد که شبکه توانسته است ساختار کلی میدان‌های سرعت، فشار و دما را با دقت قابل قبول بازسازی کند. کمترین خطای نسبی L_2 مربوط به دما و برابر با ۱٫۳۴% بود که همراه با MAE برابر ۰٫۰۰۵۳ و RMSE برابر ۰٫۰۰۸۷، دقت بالای پیش‌بینی میدان حرارتی را نشان می‌دهد. برای سرعت محوری نیز خطای نسبی L_2 برابر ۳٫۸۸% به دست آمد که بیانگر تطابق مناسب ساختار اصلی جریان در دو روش است. در مقابل، خطای نسبی L_2 سرعت عرضی برابر ۳۲٫۴۴% و فشار برابر ۱۲٫۸۱% بود. بررسی کانتورهای خطا نشان داد که بخش عمده این اختلاف‌ها به‌صورت موضعی و عمدتاً در مجاورت شیارها، تغییرات شدید هندسی و نواحی نزدیک دیواره‌ها ایجاد شده‌اند. بنابراین، مقدار نسبتاً بالاتر خطای سرعت عرضی را می‌توان تا حد زیادی به دامنه کوچک این مؤلفه و حساسیت آن به انحراف و بازچرخش موضعی جریان نسبت داد.

در مجموع، نتایج نشان می‌دهند که دقت FlexPINN تنها با بررسی کاهش تابع هزینه قابل ارزیابی نیست و استفاده همزمان از معیارهای آماری، کانتورهای میدان و توزیع فضایی خطا ضروری است. ترکیب معماری چندسر، فرم مرتبه اول معادلات، نمونه‌برداری کنترل‌شده، وزن‌دهی تطبیقی و جریمه‌های فیزیکی، امکان بازسازی مناسب میدان‌های اصلی جریان و انتقال حرارت را در هندسه پیچیده فراهم کرده است.

با وجود این، اختلاف‌های موضعی مشاهده‌شده در نواحی حساس هندسی نشان می‌دهد که بهبود نمونه‌برداری، افزایش تمرکز نقاط در نواحی با گرادیان شدید و بهینه‌سازی معماری و تابع هزینه می‌تواند دقت روش را بیش از پیش افزایش دهد. در ادامه، این چارچوب می‌تواند برای بررسی اثر تعداد و زاویه شیارها، شعاع فیلت، عدد رینولدز و شرایط حرارتی مختلف و همچنین برای مطالعات پارامتریک و بهینه‌سازی هندسه مورد استفاده قرار گیرد. بدین ترتیب، FlexPINN می‌تواند به‌عنوان یک چارچوب بدون‌مش قابل توسعه برای تحلیل و طراحی کانال‌های پیچیده انتقال حرارت مطرح شود.

۷. منابع

[1] Al-Daamee, F. Q. (2024). Characteristics of thermo-hydraulic flow inside corrugated channels: Comprehensive and comparative review. Heat Transfer.
[2] Mustaqim, M., Bhowmik, R. C., & Machado, A. d. B. (2026). Managing resource rents, trade openness, and energy transitions. Resources Policy, 112, 105821.
[3] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.
[4] Cai, S., Mao, Z., Wang, Z., Yin, M., & Karniadakis, G. E. (2021). Physics-informed neural networks (PINNs) for fluid mechanics: A review. Acta Mechanica Sinica, 37, 1727–1738.
[5] Hassanzadeh, M., Ghaderi, E., & Bijarchi, M. A. (2026). Performance analysis of a three-dimensional micromixer with baffles using a flexible physics-informed neural network. Scientific Reports, 16, 10151.
[6]Bergman, T. L., Lavine, A. S., Incropera, F. P., & DeWitt, D. P. (2017). Fundamentals of Heat and Mass Transfer (8th ed.). Wiley, New York.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

تشخیص ناهنجاری و شکستگی مچ دست در تصاویر رادیوگرافی مبتنی بر بینایی ماشین

محمدجواد زندی[1]، فرشته پورآهنگریان(نویسنده مسئول)[2]

[1] گروه مهندسی برق، دانشگاه آیندگان،تنکابن،ایران M.javadzandi@gmail.com
[2] گروه مهندسی برق، دانشگاه آیندگان،تنکابن،ایران f.ahangaryan@gmail.com

چکیده

تشخیص دقیق شکستگی‌ها و ناهنجاری‌های استخوانی در تصاویر رادیوگرافی مچ دست، به‌ویژه در بیماران کودک، از اهمیت بالایی برخوردار است. پیچیدگی ساختار استخوانی، تنوع ظاهری آسیب‌ها و احتمال خطای انسانی در تفسیر تصاویر می‌تواند ضرورت استفاده از روش‌های خودکار مبتنی بر یادگیری عمیق را افزایش دهد. در این پژوهش، عملکرد مدل YOLOv11 برای شناسایی نواحی غیرطبیعی و شکستگی در تصاویر رادیوگرافی مچ دست بررسی شده است. داده‌های پژوهش از مجموعه‌داده عمومی GRAZPEDWRI-DXانتخاب شد و در مجموع ۵۵۳۴ نمونه در سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون شامل ۳۰۰۰، ۲۰۳۴ و ۵۰۰ نمونه مورد استفاده قرار گرفت. مدل YOLOv11 برای تشخیص ۹ کلاس تصویری آموزش داده شد و پس از آموزش، توانایی مدل در شناسایی نواحی غیرطبیعی و شکستگی‌ها روی مجموعه آزمون ارزیابی گردید. ارزیابی بر اساس ماتریس اغتشاش و شاخص‌هایAccuracy ، Balanced Accuracy، Precision، Recall، Specificity، F1-score، ROC-AUCو PR-AUC انجام شد. نتایج نشان داد که مدل در مجموعه آزمون به Accuracy برابر با ۰/۹۳۴، Precisionبرابر با ۰/۹۴۶، Recallبرابر با ۰/۹۵۵ و F1-scoreبرابر با ۰/۹۵۱ دست یافته است. همچنین مقادیر ROC-AUC و PR-AUC به‌ترتیب ۰/۹۷۸ و ۰/۹۹۰ به دست آمد. ماتریس اغتشاش شامل ۱۴۹ نمونه درست منفی، ۱۸ مثبت کاذب، ۱۵ منفی کاذب و ۳۱۸ مثبت صحیح بود. نتایج نشان می‌دهد YOLOv11 می‌تواند به‌عنوان یک روش خودکار برای شناسایی ناهنجاری‌ها و شکستگی‌های قابل مشاهده در تصاویر رادیوگرافی مچ دست مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها:YOLOv11 ، شکستگی مچ دست، رادیوگرافی، یادگیری عمیق، تشخیص شیء.

۱. مقدمه

تصاویر رادیوگرافی ساده یکی از ابزارهای اصلی در ارزیابی آسیب‌های استخوانی و به‌خصوص شکستگی‌های مچ دست محسوب می‌شوند. در جمعیت کودکان، آسیب‌های ناحیه مچ و قسمت انتهایی ساعد از موارد شایع مراجعه به مراکز درمانی هستند و تشخیص دقیق آن‌ها می‌تواند در انتخاب مسیر مناسب درمان اهمیت داشته باشد. با وجود سادگی نسبی تهیه رادیوگرافی، تفسیر تصاویر آسیب‌دیدگی مچ دست همیشه آسان نیست و برخی شکستگی‌ها یا ناهنجاری‌ها ممکن است به دلیل ظرافت خطوط شکستگی، هم‌پوشانی ساختارهای استخوانی و تفاوت کیفیت تصاویر به‌سادگی قابل مشاهده نباشند. مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX نیز با هدف فراهم کردن یک مجموعه داده تخصصی و دارای حاشیه‌نویسی برای پژوهش در زمینه رادیوگرافی مچ دست کودکان ایجاد شده است. این مجموعه شامل بیش از ۲۰۰۰۰ تصویر رادیوگرافی و انواع مختلف برچسب‌ها و نواحی نشانه‌گذاری‌شده توسط متخصصان رادیولوژی است [1] .

گسترش روش‌های یادگیری عمیق در سال‌های اخیر، امکان استفاده از الگوریتم‌های بینایی ماشین برای شناسایی خودکار نواحی غیرطبیعی در تصاویر پزشکی را فراهم کرده است. شبکه‌های عصبی کانولوشنی توانایی یادگیری مستقیم الگوهای تصویری را دارند و به همین دلیل در تشخیص و مکان‌یابی ضایعات مختلف پزشکی مورد توجه قرار گرفته‌اند. در حوزه شکستگی نیز مطالعات متعددی عملکرد روش‌های یادگیری عمیق را بررسی کرده‌اند و نتایج مرورهای نظام‌مند نشان داده است که این روش‌ها ظرفیت مناسبی برای تشخیص شکستگی در تصاویر رادیوگرافی دارند[11] ،.12، [13

یکی از خانواده‌های مهم مدل‌های تشخیص شیء، الگوریتم YOLO است. در روش اولیهYOLO ، مسئله تشخیص شیء به صورت یک مسئله رگرسیون یکپارچه در نظر گرفته شد و شبکه عصبی توانست مکان نواحی مورد نظر و احتمال کلاس آن‌ها را مستقیماً از تصویر استخراج کند. این ساختار، امکان انجام تشخیص با سرعت بالا را فراهم کرد و زمینه را برای توسعه نسل‌های مختلف YOLO ایجاد نمود [2] .

در ادامه، نسخه‌های مختلف YOLO با هدف افزایش دقت، کاهش هزینه محاسباتی و بهبود توانایی تشخیص اشیای کوچک توسعه یافتند YOLOv2 .و YOLOv9 نمونه‌هایی از این روند تکاملی هستند و هر نسل با تغییر در ساختار شبکه و فرایند آموزش، تلاش کرده است تعادل مناسبی میان سرعت و دقت ایجاد کند[3] .، [4

YOLOv11که در سال ۲۰۲۴ توسط Ultralytics معرفی شد، نسل جدیدی از خانواده YOLO است که با هدف بهبود استخراج ویژگی، دقت تشخیص و کارایی محاسباتی توسعه یافته است. طبق مستندات رسمی، YOLO11برای وظایفی مانند تشخیص شیء، طبقه‌بندی، قطعه‌بندی و تخمین وضعیت قابل استفاده است. همچنین این نسخه در مقایسه با برخی نسل‌های قبلی، با تمرکز بر ایجاد تعادل میان دقت و تعداد پارامترها طراحی شده است. نکته مهم این است که Ultralytics برای YOLO11 یک مقاله پژوهشی رسمی منتشر نکرده و مستندات رسمی آن به عنوان مرجع اصلی مشخصات مدل ارائه شده است [5] .

کاربرد YOLO در تحلیل رادیوگرافی مچ دست نیز پیش از این مورد بررسی قرار گرفته است Ju .و Cai در سال ۲۰۲۳ از YOLOv8 برای تشخیص شکستگی در تصاویر رادیوگرافی مچ دست کودکان استفاده کردند و آزمایش‌های آن‌ها روی مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX نشان داد که مدل‌های YOLO می‌توانند برای تشخیص و مکان‌یابی شکستگی در این تصاویر مورد استفاده قرار گیرند. در آن مطالعه، مقدار mAP@50 مدل YOLOv8 برابر با ۰٫۶۳۶ گزارش شد و نسخه بهبودیافته آن به مقدار ۰٫۶۳۸ دست یافت [6] .

در مطالعه دیگری، Ahmedو همکاران چندین نسخه از مدل‌های YOLO را برای تشخیص ناهنجاری‌های مچ دست بررسی کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که مدل‌های تک‌مرحله‌ای YOLO ظرفیت مناسبی برای تشخیص ناهنجاری‌های مچ دست دارند و در برخی تنظیمات، عملکرد قابل توجهی در تشخیص شکستگی نشان می‌دهند. این مطالعه همچنین بر اهمیت استفاده از مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX برای ارزیابی روش‌های تشخیص خودکار در رادیوگرافی مچ دست تأکید دارد [7] .

مطالعات جدیدتر نیز استفاده از YOLO11 را در تشخیص شکستگی‌های استخوانی بررسی کرده‌اند. برای نمونه، Tariqو Choi در سال ۲۰۲۵ یک روش مبتنی بر YOLO11را برای تشخیص و نمایش شکستگی‌های مچ دست در تصاویر X-ray ارائه کردند و با استفاده از سازوکارهای توجه، توانایی مدل را در استخراج ویژگی‌های مرتبط با شکستگی بررسی نمودند [8] .همچنین Zhang و Ji در سال ۲۰۲۵ یک مدل بهبودیافته مبتنی بر YOLOv11n برای تشخیص شکستگی در تصاویر X-ray ارائه کردند که در آن از راهکارهایی برای افزایش دقت مکان‌یابی و تشخیص استفاده شده است [9] .

با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، هنوز بررسی عملکرد YOLOv11 در مجموعه‌داده اختصاصی رادیوگرافی مچ دست کودکان و ارزیابی هم‌زمان شاخص‌های مختلف تشخیصی می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره ظرفیت این نسل از مدل‌های YOLO فراهم کند. به‌ویژه، بسیاری از مطالعات موجود بر معیارهای اختصاصی تشخیص شیء مانند mAPتمرکز دارند، در حالی که بررسی شاخص‌هایی مانندAccuracy ، Precision، Recall، Specificity، F1-scoreو AUC می‌تواند دید کامل‌تری از عملکرد مدل در تصمیم‌گیری دودویی مربوط به وجود یا عدم وجود شکستگی ارائه کند. مرورهای نظام‌مند اخیر نیز بر ضرورت ارزیابی دقیق و استاندارد مدل‌های هوش مصنوعی در تصویربرداری پزشکی تأکید کرده‌اند [13–10] .

۲-۱. خلأ پژوهشی

در این زمینه را می‌توان در نیاز به بررسی عملکرد YOLOv11 در چارچوبی متمرکز بر رادیوگرافی مچ دست و ارزیابی چندبعدی عملکرد آن دانست. اگرچه مطالعاتی با YOLOv8و همچنین مطالعات جدیدی با YOLO11 انجام شده‌اند، استفاده از یک مجموعه آزمون مستقل و گزارش هم‌زمان معیارهای تشخیصی و ماتریس اغتشاش

می‌تواند ارزیابی روشن‌تری از نقاط قوت و محدودیت‌های مدل ارائه کند. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر بررسی توانایی YOLOv11 در شناسایی نواحی غیرطبیعی و شکستگی‌های قابل مشاهده در تصاویر رادیوگرافی مچ دست متمرکز شده است.

۳-۱. نوآوری و جایگاه پژوهش حاضر

استفاده از نسل جدید YOLOv11 برای تحلیل مجموعه‌داده تخصصی GRAZPEDWRI-DX و ارائه یک ارزیابی جامع از عملکرد مدل در تشخیص ناهنجاری‌ها و شکستگی‌های مچ دست را میتوان اصلی ترین نوآوری این پژوهش دانست. برخلاف تمرکز صرف بر یک معیار، در این پژوهش مجموعه‌ای از معیارهای مکمل شامل Accuracy، Balanced Accuracy، Precision، Recall، Specificity، F1-score، ROC-AUCو PR-AUC برای تحلیل عملکرد مدل گزارش شده است.

۲. ادبیات تحقیق

۲-۱. تشخیص شکستگی در تصاویر رادیوگرافی

رادیوگرافی ساده همچنان یکی از روش‌های اصلی تصویربرداری برای بررسی آسیب‌های استخوانی است. در آسیب‌های مچ دست، تصاویر رادیوگرافی امکان بررسی ساختار استخوان‌های ناحیه مچ و قسمت انتهایی ساعد را فراهم می‌کنند. با این حال، تشخیص شکستگی‌های ظریف می‌تواند به تجربه تفسیرکننده، کیفیت تصویر و میزان قابل مشاهده بودن خط شکستگی وابسته باشد.

استفاده از یادگیری عمیق در این حوزه با هدف کاهش وابستگی به بررسی دستی و فراهم کردن ابزارهای کمک‌تشخیصی مورد توجه قرار گرفته است. نتایج یک فراتحلیل منتشرشده در سال ۲۰۲۴ نشان داد که الگوریتم‌های هوش مصنوعی در تشخیص شکستگی‌های رادیوگرافی عملکرد بالایی دارند و در ۸۳ مطالعه دارای ماتریس اغتشاش، حساسیت کلی حدود ۹۱٫۴۳ درصد و ویژگی حدود ۹۲٫۱۲ درصد گزارش شده است [12] .

در بررسی دیگر که به‌طور خاص بر شکستگی مچ دست تمرکز داشت، حساسیت تجمیعی هوش مصنوعی برای شکستگی دیستال رادیوس برابر ۰٫۹۲ و ویژگی برابر ۰٫۸۹ گزارش شد. این نتایج نشان می‌دهد که مدل‌های یادگیری عمیق می‌توانند ظرفیت مناسبی برای تشخیص شکستگی مچ داشته باشند، هرچند تفاوت در مجموعه‌داده، معیار مرجع و روش ارزیابی باید هنگام مقایسه نتایج مطالعات مختلف در نظر گرفته شود [11] .

۲-۲. الگوریتمYOLO

YOLOیا You Only Look Once یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌های تشخیص شیء در بینایی ماشین است. در معماری اولیه، تصویر ورودی مستقیماً به یک شبکه عصبی داده شده و شبکه به صورت هم‌زمان مکان اشیا و کلاس آن‌ها را پیش‌بینی می‌کند. در نتیجه، برخلاف روش‌هایی که ابتدا نواحی پیشنهادی ایجاد کرده و سپس آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنند، YOLOیک فرایند نسبتاً یکپارچه برای تشخیص ایجاد می‌کند [2] .

مزیت مهم این خانواده، امکان ترکیب تشخیص و مکان‌یابی در یک چارچوب واحد است. این ویژگی باعث شده YOLO علاوه بر کاربردهای عمومی بینایی ماشین، در حوزه‌های تخصصی مانند تصویربرداری پزشکی نیز مورد توجه قرار گیرد.

در نسخه‌های بعدی، معماری YOLO از نظر استخراج ویژگی، روش آموزش، تشخیص اشیای کوچک و کارایی محاسباتی توسعه یافتYOLOv2 .. YOLOv9و YOLOv10هرکدام بخشی از این روند تکاملی را نشان می‌دهند3] ..4، [10

۲-۳. YOLO11 و قابلیت آن در تحلیل تصاویر پزشکی

YOLO11در سال ۲۰۲۴ توسط Ultralytics معرفی شد. این مدل با هدف ارائه عملکرد مناسب در زمینه دقت، سرعت و کارایی محاسباتی توسعه یافته است. در مستندات رسمیYOLO11 ، به بهبود استخراج ویژگی و طراحی معماری شبکه اشاره شده است. همچنین این مدل در اندازه‌های مختلف ارائه شده تا بتوان میان دقت تشخیص و منابع محاسباتی تعادل ایجاد کرد [5] .

یک نکته مهم در استفاده پژوهشی از YOLO11 این است که در حال حاضر مستندات رسمی Ultralytics تصریح می‌کند که برای YOLO11 یک مقاله پژوهشی رسمی منتشر نشده است. بنابراین، در مقاله حاضر مشخصات معماری YOLO11 بر اساس مستندات رسمی آن بیان می‌شود و از نسبت دادن نتایج یا جزئیات تأییدنشده به یک مقاله رسمی YOLO11 خودداری می‌شود [5] .

در حوزه تصویربرداری پزشکی، استفاده از YOLO11 در مطالعات سال ۲۰۲۵ نیز گزارش شده است. برای مثال، Tariqو Choi استفاده از YOLO11 را برای تشخیص و نمایش شکستگی‌های مچ دست بررسی کردند [8] .همچنین Zhang و Ji یک مدل بهبودیافته YOLOv11n را برای تشخیص شکستگی در تصاویر X-rayمعرفی کردند و نشان دادند که بهینه‌سازی معماری و فرایند آموزش می‌تواند بر دقت تشخیص و مکان‌یابی تأثیر بگذارد [9] .

۲-۴. مجموعه‌دادهGRAZPEDWRI-DX

GRAZPEDWRI-DXیکی از مجموعه‌داده‌های تخصصی و شناخته‌شده برای پژوهش در زمینه رادیوگرافی مچ دست کودکان است. این مجموعه در سال ۲۰۲۲ معرفی شد و شامل تصاویر رادیوگرافی مچ دست بیماران کودک به همراه حاشیه‌نویسی‌های تخصصی است. در نسخه منتشرشده مجموعه، اطلاعات مربوط به ۶۰۹۱ بیمار و ۱۰۶۴۳ مطالعه رادیوگرافی شامل مجموعاً ۲۰۳۲۷ تصویر ارائه شده است [1] .

یکی از ویژگی‌های مهم این مجموعه، وجودAnnotation های مختلف شاملBounding Box ، Polygonو Line برای مشخص کردن نواحی مختلف است. شکستگی نیز به صورت یک شیء مشخص در تصاویر علامت‌گذاری شده است. حاشیه‌نویسی‌ها توسط متخصصان رادیولوژی کودکان بررسی و اعتبارسنجی شده‌اند [1] .


وجود این نوع داده باعث شده است GRAZPEDWRI-DX برای توسعه و ارزیابی الگوریتم‌های تشخیص شیء در رادیوگرافی مچ دست مناسب باشد. پیش از پژوهش حاضر نیز این مجموعه برای ارزیابی مدل‌های YOLO مورد استفاده قرار گرفته است6] ،. [7

۳. روش پیشنهادی

۳-۱. نمای کلی روش پژوهش

در این پژوهش، یک فرایند مبتنی بر YOLOv11 برای شناسایی نواحی غیرطبیعی و شکستگی در تصاویر رادیوگرافی مچ دست طراحی و ارزیابی شد. ورودی اصلی سیستم، تصاویر رادیوگرافی مچ دست از مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX بود. پس از آماده‌سازی تصاویر، داده‌ها به سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدند. سپس مدل YOLOv11 برای تشخیص ۹ کلاس تصویری آموزش داده شد.

پس از پایان آموزش، مدل روی تصاویر مجموعه آزمون اجرا شد و خروجی‌هایی شامل کلاس تشخیص، موقعیت ناحیه مورد نظر در قالب Bounding Box و مقدار Confidenceتولید گردید. عملکرد مدل در نهایت با استفاده از ماتریس اغتشاش و شاخص‌های استاندارد ارزیابی شد.



شکل ۱: نمایی از مراحل انجام کار از ورودی تا خروجی

۲-۳. مجموعه‌داده

در این پژوهش از مجموعه‌داده **GRAZPEDWRI-DX**به عنوان منبع داده‌های تصویری استفاده شد. این مجموعه‌داده برای پژوهش در زمینه رادیوگرافی مچ دست کودکان ایجاد شده و شامل تصاویر وAnnotation های مرتبط با آسیب‌های مختلف استخوانی است [1] .

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش در مجموع شامل **5534نمونه** بودند که به سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون تقسیم شدند. مجموعه آموزش شامل **3000نمونه** بود و برای آموزش مدل YOLOv11 مورد استفاده قرار گرفت. مجموعه اعتبارسنجی شامل **2034نمونه** بود و برای بررسی عملکرد مدل در طول فرایند توسعه و تنظیم مدل مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت، **500 نمونه** به عنوان مجموعه آزمون در نظر گرفته شد.

جدول ۱. تقسیم‌بندی داده‌های مورد استفاده در پژوهش

کاربرد	تعداد نمونه	مجموعه
آموزشYOLOv11	3000	آموزش(Train)
بررسی و تنظیم مدل	2034	اعتبارسنجی(Validation)
ارزیابی نهایی	500	آزمون(Test)
—	5534	مجموع

مجموعه آزمون از فرایند آموزش و تنظیم مدل جدا نگه داشته شد تا ارزیابی نهایی بر روی داده‌هایی انجام شود که در فرایند توسعه مدل مورد استفاده قرار نگرفته‌اند.

۳-۳. پیش‌پردازش تصاویر رادیوگرافی

پیش از ورود تصاویر به مدلYOLOv11 ، مراحل آماده‌سازی و پیش‌پردازش انجام شد. هدف این مرحله ایجاد ساختاری یکنواخت برای تصاویر و آماده‌سازی آن‌ها برای پردازش توسط شبکه عصبی بود.

مراحل اصلی پیش‌پردازش شامل تغییر اندازه تصویر، نرمال‌سازی و آماده‌سازی داده‌ها بود. تصاویر پس از آماده‌سازی مطابق تقسیم‌بندی تعیین‌شده در مجموعه‌هایTrain ، Validationو Test قرار گرفتند.

در تنظیم مورد استفاده در این پژوهش، اندازه ورودی تصاویر **640×640پیکسل** در نظر گرفته شد. انتخاب این اندازه با هدف ایجاد ابعاد یکنواخت برای ورود تصاویر به مدل انجام شد.

از آنجا که تصاویر رادیوگرافی ذاتاً دارای اطلاعات شدت روشنایی و کنتراست هستند، حفظ ساختار تصویری و جلوگیری از تغییرات غیرضروری در محتوای تصویر در مرحله پیش‌پردازش مورد توجه قرار گرفت.



شکل ۲: نمونه تصویر خام رادیوگرافی و تصویر پس از پیش‌پردازش

۳-۴. آموزش مدلYOLOv11

در مرحله تحلیل تصویری، مدل **YOLOv11**برای شناسایی نواحی غیرطبیعی موجود در تصاویر رادیوگرافی مچ دست مورد استفاده قرار گرفت.

هدف از آموزش مدل، یادگیری هم‌زمان مکان و کلاس نواحی مورد نظر در تصویر بود. در این پژوهش مدل برای تشخیص **۹ کلاس تصویری** آموزش داده شد. بنابراین خروجی مدل تنها یک برچسب کلی برای کل تصویر نبود، بلکه شامل اطلاعات مکانی و کلاسی مربوط به نواحی شناسایی‌شده نیز بود.

در معماریYOLO ، شبکه تصویر ورودی را پردازش کرده و برای نواحی شناسایی‌شده اطلاعاتی مانند مختصاتBounding Box ، کلاس و Confidence تولید می‌کند. این ساختار یکی از ویژگی‌های اصلی روش‌های تشخیص شیء مبتنی بر YOLO است2] ،. [3

پس از پایان آموزش، مدل YOLOv11 روی تصاویر داده‌های ارزیابی اجرا شد و خروجی تشخیص‌ها برای تحلیل عملکرد مورد استفاده قرار گرفت.

۳-۵. خروجی مدلYOLOv11

خروجی YOLOv11 برای هر تصویر شامل مجموعه‌ای از تشخیص‌ها بود. هر تشخیص دارای سه مؤلفه اصلی شامل موقعیت ناحیه تشخیص، کلاس پیش‌بینی‌شده و مقدار Confidenceبود.

Bounding Box محدوده مکانی ناحیه تشخیص داده‌شده را مشخص می‌کند. این اطلاعات امکان مشاهده محل قرارگیری ناحیه مشکوک یا غیرطبیعی روی تصویر رادیوگرافی را فراهم می‌کند.

Confidence نیز میزان اطمینان مدل نسبت به تشخیص انجام‌شده را نشان می‌دهد. مقدار بالاتر Confidence به معنای اطمینان بیشتر مدل نسبت به تشخیص مربوطه است، هرچند این مقدار نباید به‌طور مستقیم معادل احتمال بالینی بیماری در نظر گرفته شود.

استفاده هم‌زمان از کلاس تشخیص، Bounding Boxو Confidence باعث می‌شود خروجی YOLO علاوه بر ارائه یک تصمیم، اطلاعات مکانی قابل مشاهده‌ای نیز در اختیار کاربر قرار دهد.



شکل ۳:نمونه خروجی YOLOv11 روی تصویر رادیوگرافی مچ دست با Bounding Box و نام کلاس

۶-۳. معیارهای ارزیابی

برای ارزیابی عملکرد مدل روی مجموعه آزمون، از ماتریس اغتشاش و مجموعه‌ای از معیارهای استاندارد استفاده شد.

در یک مسئله دودویی، چهار حالت اصلی در ماتریس اغتشاش تعریف می‌شود:

- **True Positive (TP):** نمونه مثبت که به‌درستی مثبت تشخیص داده شده است .
- **True Negative (TN):** نمونه منفی که به‌درستی منفی تشخیص داده شده است .
- **False Positive (FP):** نمونه منفی که به اشتباه مثبت تشخیص داده شده است .
- **False Negative (FN):** نمونه مثبت که به اشتباه منفی تشخیص داده شده است .

بر اساس این مقادیر، شاخص‌های عملکرد به صورت زیر محاسبه شدند.

Accuracy

Accuracy نسبت پیش‌بینی‌های صحیح به کل نمونه‌ها است:

فرمول ۱:

$$Accuracy = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}$$

Precision

Precisionنشان می‌دهد از میان نمونه‌هایی که مدل مثبت پیش‌بینی کرده است، چه نسبتی واقعاً مثبت بوده‌اند:

فرمول ۲:

$$Precision = \frac{TP}{TP + FP}$$

Recallیا Sensitivity

Recallمیزان توانایی مدل در شناسایی نمونه‌های واقعاً مثبت را نشان می‌دهد:

فرمول ۳:

$$Recall = \frac{TP}{TP + FN}$$

Specificity

Specificityتوانایی مدل در شناسایی صحیح نمونه‌های منفی را نشان می‌دهد:

فرمول ۴:

$$Specificity = \frac{TN}{TN + FP}$$

F1-score

F1-scoreمیانگین هارمونیک Precision و Recall است:

فرمول ۵:

$$F1 = 2 \times \frac{Precision \times Recall}{Precision + Recall}$$

Balanced Accuracy

Balanced Accuracyمیانگین Recall و Specificity است:

فرمول ۶:

$$Balanced\ Accuracy = \frac{Sensitivity + Specificity}{2}$$

همچنین برای ارزیابی توان تفکیک مدل مستقل از یک آستانه تصمیم مشخص، از **ROC-AUC**و **PR-AUC** استفاده شد.

۴. نتایج آزمایش‌ها

۴-۱. نتایج کلی مدل YOLOv11

مدل YOLOv11 پس از آموزش، روی مجموعه آزمون شامل **500نمونه** ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل توانسته است عملکرد مناسبی در تشخیص نمونه‌های مثبت و منفی داشته باشد.

مقادیر به‌دست‌آمده برای شاخص‌های اصلی عملکرد در جدول ۲ ارائه شده‌اند.

جدول ۲. عملکرد YOLOv11 روی مجموعه آزمون

معیار	مقدار
Accuracy	0.934
Balanced Accuracy	0.924
Precision	0.946
Recall / Sensitivity	0.955

0.892	Specificity
0.951	F1-score
0.978	ROC-AUC
0.990	PR-AUC

همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، مقدار **Accuracy برابر با ۰/۹۳۴** به دست آمد. این مقدار بیانگر آن است که ۹۳/۴ درصد از نمونه‌های مجموعه آزمون به‌درستی طبقه‌بندی شده‌اند.

مقدار **Precision برابر با ۰/۹۴۶** نشان می‌دهد که بخش عمده پیش‌بینی‌های مثبت مدل صحیح بوده‌اند. از سوی دیگر، **Recall برابر با ۰/۹۵۵** نشان می‌دهد که مدل توانسته است بخش قابل توجهی از نمونه‌های واقعاً مثبت را شناسایی کند.


مقدار **F1-score برابر با ۰/۹۵۱** نیز نشان‌دهنده توازن مناسب میان Precision و Recall است.

۲-۴. ماتریس اغتشاش

ماتریس اغتشاش مدل روی مجموعه آزمون شامل مقادیر زیر بود:

- **TN = 149**
- **FP = 18**
- **FN = 15**
- **TP = 318**

بنابراین از مجموع ۵۰۰ نمونه آزمون، ۴۶۷ نمونه به‌درستی طبقه‌بندی شدند.



شکل ٤: ماتریس اغتشاش مدل YOLOv11 روی مجموعه آزمون

بر اساس ماتریس اغتشاش، مدل در ۳۱۸ نمونه مثبت عملکرد صحیح داشته است. همچنین ۱۴۹ نمونه منفی نیز به‌درستی به عنوان منفی تشخیص داده شده‌اند. تعداد ۱۸ نمونه به عنوان مثبت کاذب و ۱۵ نمونه به عنوان منفی کاذب ثبت شده است.

از روی این مقادیر می‌توان Accuracy را به صورت زیر نیز محاسبه کرد:

$$Accuracy = \frac{318 + 149}{500} = 0.934$$

بنابراین مقدار محاسبه‌شده با مقدار گزارش‌شده در جدول نتایج مطابقت دارد.

۴-۳. تحلیل Precision وRecall

مقدار Precision مدل برابر با ۰٫۹۴۶ به دست آمد. این مقدار نشان می‌دهد که احتمال صحت پیش‌بینی مثبت مدل نسبتاً بالا بوده است. از ۳۳۶ موردی که مدل به عنوان مثبت پیش‌بینی کرده است، ۳۱۸ مورد واقعاً مثبت بوده‌اند.

$$Precision = \frac{318}{318 + 18} = 0.946$$

Recall نیز برابر با ۰٫۹۵۵ محاسبه شد:

$$Recall = \frac{318}{318 + 15} = 0.955$$

بنابراین مدل در مجموعه آزمون توانسته است ۳۱۸ مورد از مجموع ۳۳۳ نمونه مثبت واقعی را شناسایی کند.

این دو شاخص در کنار یکدیگر نشان می‌دهند که مدل علاوه بر حفظ Precision بالا، توانایی مناسبی در شناسایی نمونه‌های مثبت داشته است.

۴-۴. تحلیل Specificity وBalanced Accuracy

مقدار Specificity مدل برابر با حدود **0.892** است.

$$Specificity = \frac{149}{149 + 18} = 0.892$$

این مقدار نشان می‌دهد که مدل توانسته است بخش قابل توجهی از نمونه‌های منفی را به‌درستی شناسایی کند.

Balanced Accuracyنیز برابر با حدود **0.924** به دست آمد:

$$Balanced\ Accuracy = \frac{0.955 + 0.892}{2} = 0.924$$

این شاخص اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا تنها به تعداد پیش‌بینی‌های صحیح کلی وابسته نیست و عملکرد مدل را در هر دو کلاس مثبت و منفی در نظر می‌گیرد.

۴-۵. تحلیلF1-score


F1-score مدل برابر با **0.951**به دست آمد.

$$F1 = 2 \times \frac{0.946 \times 0.955}{0.946 + 0.955} \approx 0.951$$

مقدار بالای F1-score نشان می‌دهد که مدل توانسته است میان Precision و Recall توازن مناسبی برقرار کند. این موضوع در مسئله تشخیص شکستگی اهمیت دارد، زیرا افزایش Precision به تنهایی کافی نیست و مدل باید بتواند موارد واقعی مثبت را نیز تا حد امکان شناسایی کند.

۴-۶. تحلیل ROC-AUC وPR-AUC

یکی از نتایج قابل توجه پژوهش، مقدار **ROC-AUCبرابر با ۰/۹۷۸** است. این مقدار نشان‌دهنده توان تفکیک بالای مدل میان دو گروه مثبت و منفی در سطح خروجی احتمالی مدل است.



شکل ۵: نمودار ROC و PR مدل YOLOv11 روی مجموعه آزمون

همچنین مقدار **PR-AUCبرابر با ۰/۹۹۰** به دست آمد. این معیار نیز عملکرد مدل را در ارتباط میان Precision و Recall در آستانه‌های مختلف بررسی می‌کند. در مجموع، مقادیر بالای ROC-AUC و PR-AUC نشان می‌دهند که عملکرد مدل تنها به یک نقطه تصمیم محدود نبوده و مدل از نظر تفکیک نمونه‌های مثبت و منفی نیز عملکرد مناسبی داشته است.

۴-۷. مقایسه نتایج با مطالعات پیشین

مقایسه نتایج پژوهش حاضر با مطالعات پیشین باید با توجه به تفاوت در مجموعه‌داده، تعریف مسئله و معیارهای ارزیابی انجام شود. به‌ویژه، معیارهای mAP در مسئله تشخیص شیء مستقیماً قابل مقایسه با Accuracy یا Recall حاصل از یک ارزیابی دودویی نیستند.

Ju و Cai در سال ۲۰۲۳ با استفاده از YOLOv8 روی مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX مقدار mAP@50 برابر با ۰/۶۳۸ را برای مدل پیشنهادی خود گزارش کردند [6] .این مطالعه از نظر مجموعه‌داده و کاربرد به پژوهش حاضر نزدیک است، اما معیار اصلی گزارش‌شده در آن mAP مربوط به تشخیص شیء است، در حالی که در پژوهش حاضر مجموعه‌ای از معیارهای طبقه‌بندی و تفکیک دودویی نیز بررسی شده است.

در مطالعه Ahmed و همکاران در سال ۲۰۲۴، مدل‌های مختلف YOLO برای تشخیص ناهنجاری‌های مچ دست بررسی شدند و نتایج نشان داد که مدل‌های YOLO ظرفیت مناسبی برای تشخیص نواحی غیرطبیعی دارند. در یکی از تنظیمات این مطالعه، YOLOv8mبه حساسیت ۰/۹۲ و mAP برابر با ۰/۹۵ برای تشخیص شکستگی دست یافت [7] .

مطالعات جدیدتر مبتنی بر YOLO11 نیز نشان داده‌اند که این معماری برای تشخیص شکستگی در تصاویر X-ray قابلیت استفاده دارد. برای نمونه، Tariqو Choi در سال ۲۰۲۵ روشی مبتنی بر YOLO11 برای تشخیص شکستگی مچ دست ارائه کردند و Zhang و Ji نیز یک نسخه بهبودیافته YOLOv11n را برای تشخیص شکستگی در تصاویر X-ray بررسی کردند[8] ،. [9]

از منظر معیارهای تشخیصی، نتایج پژوهش حاضر نیز با یافته‌های پژوهش های اخیر قابل مقایسه است. در یک پژوهش در سال ۲۰۲۴، حساسیت تجمیعی هوش مصنوعی برای تشخیص شکستگی دیستال رادیوس حدود ۰٫۹۲ و ویژگی حدود ۰٫۸۹ گزارش شد [11] .در پژوهش حاضر، Recall برابر با **0.955**و Specificity برابر با **0.892** به دست آمد. بنابراین، حساسیت مدل حاضر از مقدار تجمیعی گزارش‌شده در آن پژوهش بالاتر بوده، در حالی که Specificity آن تقریباً در همان محدوده قرار دارد. با این حال، این مقایسه صرفاً برای قرار دادن نتایج در چارچوب ادبیات موجود است و به دلیل تفاوت مجموعه‌داده‌ها، طراحی آزمایش و معیار مرجع، نمی‌توان برتری مستقیم یک مطالعه بر مطالعه دیگر را نتیجه گرفت.

جدول ۳. مقایسه کیفی پژوهش حاضر با مطالعات منتخب

مطالعه	روش	داده/حوزه	معیار گزارش‌شده	نتیجه اصلی
Nagy et al. [1]	YOLOv5	GRAZPEDWRI-DX	Precision/Recall/mAP	ارائه مجموعه‌داده تخصصی مچ دست کودکان
Ju & Cai [6]	YOLOv8	GRAZPEDWRI-DX	mAP@50	mAP@50برابر ۰٫۶۳۸
Ahmed et al. [7]	YOLOv5–v8	GRAZPEDWRI-DX	Sensitivity/mAP	عملکرد مناسب مدل‌هایYOLO
Tariq & Choi [8]	YOLO11	X-rayمچ دست	معیارهای تشخیص	بررسی YOLO11 برای تشخیص شکستگی
Zhang & Ji [9]	YOLOv11n	X-rayشکستگی	Accuracy/Recall/F1/mAP	بهبود YOLOv11n برای تشخیص شکستگی
پژوهش حاضر	YOLOv11	GRAZPEDWRI-DX	Accuracy/Precision/Recall/F1/AUC	Accuracy=0.934و F1=0.951

۸-۴. تحلیل خطاهای مدل

اگرچه مدل YOLOv11 عملکرد کلی مناسبی نشان داد، ماتریس اغتشاش بیانگر وجود هر دو نوع خطای مثبت کاذب و منفی کاذب است.

تعداد ۱۸ نمونه مثبت کاذب نشان می‌دهد که در برخی تصاویر، مدل یک مورد مثبت را پیش‌بینی کرده است در حالی که نمونه در گروه منفی قرار داشته است. چنین خطاهایی می‌توانند در اثر شباهت ظاهری برخی نواحی طبیعی یا سایر ناهنجاری‌ها با الگوهای شکستگی ایجاد شوند.

از سوی دیگر، تعداد ۱۵ نمونه منفی کاذب نیز نشان می‌دهد که بخشی از نمونه‌های مثبت توسط مدل شناسایی نشده‌اند. این مسئله در تصاویر پزشکی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا از دست دادن یک مورد واقعی شکستگی می‌تواند نسبت به ایجاد یک هشدار اضافی پیامد بیشتری داشته باشد.

بنابراین، اگرچه نتایج کلی مدل مطلوب است، کاهش خطاهای منفی کاذب همچنان یکی از زمینه‌های مهم برای توسعه‌های آینده محسوب می‌شود.

۹-۴. تحلیل خروجی تصویری مدل

یکی از مزیت‌های مهم استفاده از مدل‌های تشخیص شیء مانند YOLO ، ارائه محل تقریبی ناحیه تشخیص‌داده‌شده در کنار کلاس پیش‌بینی‌شده است. این ویژگی باعث می‌شود خروجی مدل تنها به یک برچسب کلی محدود نباشد و بتوان محل ناحیه مشکوک را نیز روی تصویر مشاهده کرد. نمایش بصری خروجی‌ها می‌تواند برای بررسی کیفی

عملکرد مدل نیز مورد استفاده قرار گیرد. در این نوع بررسی، مواردی مانند مکان صحیحBounding Box ، تطابق کلاس پیش‌بینی‌شده با ناحیه واقعی و میزان Confidenceمورد توجه قرار می‌گیرند.

۵. نتیجه‌گیری

در این پژوهش، عملکرد مدل YOLOv11 برای تشخیص ناهنجاری‌ها و شکستگی‌های قابل مشاهده در تصاویر رادیوگرافی مچ دست بررسی شد. برای این منظور از مجموعه‌داده تخصصی GRAZPEDWRI-DX استفاده شد و ۵۵۳۴ نمونه در سه بخش آموزش، اعتبارسنجی و آزمون قرار گرفتند. مدل YOLOv11 برای تشخیص ۹ کلاس تصویری آموزش داده شد و عملکرد آن روی مجموعه آزمون شامل ۵۰۰ نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت.

نتایج نشان داد که مدل در مجموعه آزمون به Accuracy برابر با ۰٫۹۳۴، Precision برابر با ۰٫۹۴۶، Recallبرابر با ۰٫۹۵۵ و F1-score برابر با ۰٫۹۵۱ دست یافته است. همچنین مقدار Balanced Accuracy برابر با ۰٫۹۲۴ و Specificity برابر با ۰٫۸۹۲ به دست آمد. مقادیر ROC-AUCبرابر با ۰٫۹۷۸ و PR-AUCبرابر با ۰٫۹۹۰ نیز نشان‌دهنده توان تفکیک مناسب مدل میان نمونه‌های مثبت و منفی هستند. ماتریس اغتشاش نشان داد که از ۵۰۰ نمونه آزمون، ۳۱۸ نمونه مثبت به‌درستی شناسایی شدند و ۱۴۹ نمونه منفی نیز به‌درستی طبقه‌بندی شدند. همچنین ۱۸ نمونه مثبت کاذب و ۱۵ نمونه منفی کاذب مشاهده شد. این نتایج نشان می‌دهد که مدل ضمن برخورداری از Precision و Recall بالا، همچنان در برخی موارد با دشواری تشخیص مواجه است.

نتایج پژوهش حاضر با روند کلی مطالعات اخیر در زمینه استفاده از یادگیری عمیق برای تشخیص شکستگی در رادیوگرافی مچ دست هم‌راستا است. مطالعات پیشین بر قابلیت مدل‌های YOLO و سایر شبکه‌های یادگیری عمیق در تشخیص و مکان‌یابی شکستگی تأکید کرده‌اند و مطالعات جدیدتر نیز کاربرد YOLO11 را در تصاویر X-ray بررسی کرده‌اند [9–6] .

با این حال، نتایج به‌دست‌آمده نباید به معنای جایگزینی تفسیر متخصص رادیولوژی تلقی شود. عملکرد مدل به مجموعه‌داده، کیفیت تصاویر، نحوه برچسب‌گذاری و شرایط آموزش وابسته است. همچنین مجموعه‌داده GRAZPEDWRI-DX دارای محدودیت‌هایی از جمله احتمال وجود خطا یا عدم قطعیت در برخیAnnotation ها است که توسط سازندگان مجموعه‌داده نیز مورد اشاره قرار گرفته است [1] .

از این رو، برای ادامه این پژوهش، بررسی مدل روی مجموعه‌داده‌های مستقل و خارجی، ارزیابی عملکرد در جمعیت‌های متفاوت و تحلیل دقیق‌تر موارد False Negative می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. همچنین بررسی روش‌های مختلف افزایش کیفیت تصاویر و بهینه‌سازی آموزش YOLOv11 می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه مدل در مطالعات آینده فراهم کند.

در مجموع، یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که YOLOv11 ظرفیت مناسبی برای تشخیص خودکار نواحی غیرطبیعی و شکستگی در تصاویر رادیوگرافی مچ دست دارد و می‌تواند به عنوان یک ابزار کمک‌تشخیصی در سامانه‌های هوشمند تحلیل تصاویر پزشکی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به ماهیت کمک‌تشخیصی چنین سامانه‌هایی، استفاده بالینی از آن‌ها نیازمند اعتبارسنجی بیشتر، ارزیابی خارجی و بررسی توسط متخصصان حوزه پزشکی خواهد بود.

مراجع

[1] Nagy E, Janisch M, Hržić F, Sorantin E, Tschauner S. A pediatric wrist trauma X-ray dataset (GRAZPEDWRI-DX) for machine learning. *Scientific Data*. 2022;9:222. doi:10.1038/s41597-022-01328-z.

[2] Redmon J, Divvala S, Girshick R, Farhadi A. You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2016:779–788. doi:10.1109/CVPR.2016.91.

[3] Redmon J, Farhadi A. YOLO9000: Better, Faster, Stronger. In: *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 2017:7263–7271.

[4] Wang CY, Yeh IH, Liao HYM. YOLOv9: Learning What You Want to Learn Using Programmable Gradient Information. In: *European Conference on Computer Vision (ECCV)*. 2024. doi:10.1007/978-3-031-72751-1_1.

[5] Jocher G, Qiu J. Ultralytics YOLO11. Version 11.0.0. 2024. Ultralytics.
[6] Ju RY, Cai W. Fracture detection in pediatric wrist trauma X-ray images using YOLOv8 algorithm. *Scientific Reports*. 2023;13:20077. doi:10.1038/s41598-023-47460-7.
[7] Ahmed A, Imran AS, Manaf A, Kastrati Z, et al. Enhancing wrist abnormality detection with YOLO: Analysis of state-of-the-art single-stage detection models. *Biomedical Signal Processing and Control*. 2024;93:106144. doi:10.1016/j.bspc.2024.106144.
[8] Tariq M, Choi K. YOLO11-Driven Deep Learning Approach for Enhanced Detection and Visualization of Wrist Fractures in X-Ray Images. *Mathematics*. 2025;13(9):1419. doi:10.3390/math13091419.
[9] Zhang W, Ji S. Rehabilitation Driven Optimized YOLOv11 Model for Medical X-Ray Fracture Detection. *Sensors*. 2025;25(18):5793. doi:10.3390/s25185793.
[10] Wang A, Chen H, Liu L, Chen K, Lin Z, Han J, Ding G. YOLOv10: Real-Time End-to-End Object Detection. 2024.
[11] Suen K, Zhang R, Kutaiba N. Accuracy of wrist fracture detection on radiographs by artificial intelligence compared to human clinicians: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Radiology*. 2024;178:111593. doi:10.1016/j.ejrad.2024.111593.
[12] Hansen V, Jensen J, Kusk MW, Gerke O, Tromborg HB, Lysdahlgaard S. Deep learning performance compared to healthcare experts in detecting wrist fractures from radiographs: A systematic review and meta-analysis. *European Journal of Radiology*. 2024;174:111399. doi:10.1016/j.ejrad.2024.111399.
[13] Nowroozi A, Salehi MA, Shobeiri P, et al. Artificial intelligence diagnostic accuracy in fracture detection from plain radiographs and comparing it with clinicians: A systematic review and meta-analysis. *Clinical Radiology*. 2024;79(8):579–588. doi:10.1016/j.crad.2024.04.009.
[14] Tejani AS, Klontzas ME, Gatti AA, Mongan JT, Moy L, Park SH, Kahn CE Jr, et al. Checklist for Artificial Intelligence in Medical Imaging (CLAIM): 2024 Update. *Radiology: Artificial Intelligence*. 2024;6(4):e240300. doi:10.1148/ryai.240300.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

توسعه پوشش کامپوزیتی Ag-2MI/GO مبتنی بر فرآیند لایه‌نشانی الکتروفورتیک بر زیرلایه آلیاژ Ti-6Al-4V و بررسی ریزساختار و مقاومت به خوردگی

رسول اسدی پیغان (نویسنده مسئول)[۱]، مجید قریشی[۲]

[۱] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران rasoul_asadi@ymail.com

[۲] دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ghoreishi@kntu.ac.ir

چکیده

هدف از این پژوهش، توسعه پوشش دوبلکس نانوکامپوزیتی Ag-2MI/GO بر بستر اکسیداسیون میکروقوس به منظور بهبود مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V در محیط شبیه‌ساز مایعات بدن بود. بررسی‌های FESEM نشان داد که فرآیند اکسیداسیون میکرو-قوسی لایه‌ای سرامیکی، پیوسته و متخلخل با ضخامت حدود ۶۶/۶ میکرون ایجاد کرده است. تخلخل‌های حاصل از تخلیه‌های پلاسمایی، ضمن افزایش زبری و سطح مؤثر، شرایط مناسبی برای قفل‌شدگی مکانیکی پوشش ثانویه فراهم کردند. اعمال نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO در ماتریس سیلانی موجب پرشدن میکروحفره‌ها و تشکیل ساختاری متراکم و تقریباً یکپارچه شد که مسیر نفوذ الکترولیت و یون‌های خورنده را طولانی و پرپیچ‌وخم کرد. نتایج طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی نشان داد که مقاومت انتقال بار از ۰/۹۲۰ $M\Omega{\cdot}cm^2$ برای نمونه اکسیداسیون میکرو-قوسی به ۵/۵۸۱ $M\Omega{\cdot}cm^2$ برای پوشش نانوکامپوزیتی افزایش یافت؛ هم‌زمان، مقدار CPE_{dl} از ۴۹/۸ به ۰/۵۰ $\mu\Omega^{-1}s^{n}cm^{-2}$ کاهش پیدا کرد که بیانگر کاهش سطح مؤثر تماس با الکترولیت و تقویت خاصیت سدکنندگی پوشش است. نتایج پلاریزاسیون پتانسیودینامیک نیز کاهش چگالی جریان خوردگی از ۰/۳۰۸۰ $\mu A/cm^2$ در نمونه اکسیداسیون میکرو-قوسی به ۰/۰۰۳۰ $\mu A/cm^2$ و افزایش مقاومت پلاریزاسیون از ۰/۰۷۰ به ۵/۱۵۰ $M\Omega{\cdot}cm^2$ را نشان داد. در مجموع، هم‌افزایی لایه اکسیداسیون میکرو-قوسی ، ماتریس سیلانی، نانوصفحات گرافن اکسید و ساختار Ag-2MI ، نفوذ گونه‌های خورنده و فرایند انتقال بار را به‌طور مؤثری محدود کرده و مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4V را بهبود بخشید.

واژه‌هاي كليدي

آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V، لایه نشانی الکتروفورتیک، کامپوزیت، گرافن، مقاومت به خوردگی

۱. متن مقاله

آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V به‌طور گسترده به‌عنوان ماده پایه برای ایمپلنت‌های دندانی و ارتوپدی انتخاب می‌شود؛ زیرا از خواص مکانیکی بسیار مطلوبی، از جمله استحکام کششی بالا (حدود ۸۶۰ مگاپاسکال) و مقاومت عالی در برابر خوردگی برخوردار است. این مقاومت به‌واسطه تشکیل یک لایه پایدار از دی‌اکسید تیتانیوم بر سطح آن ایجاد می‌شود (Calazans Neto et al., 2024; Cohen et al., 2016). با بهبود مقاومت در برابر خوردگی، زیست‌سازگاری نیز افزایش می‌یابد و این امر به تقویت استخوان سازی، یعنی تماس مستقیم استخوان با سطح ایمپلنت، کمک می‌کند. در نتیجه، تیتانیوم با سمیت سلولی بسیار پایین برای بدن، زیست‌خنثی باقی می‌ماند. ویژگی‌های زیست‌خنثی

و غیرسمّی آن امکان برقراری استخوان سازی با بافت استخوان را فراهم می‌سازد. همین ویژگی‌ها، آلیاژ Ti-6Al-4V را به زیرلایه عالی برای ایمپلنت‌های دندانی و سایر ابزارهای ارتوپدی، از جمله وسایل بازسازی استخوان، تبدیل کرده است. این آلیاژ با پشتوانه‌ی گسترده‌ای از سوابق بالینی در جمعیت‌های متنوع و متعدد بیماران، موفقیت خود را در بازگردانی عملکرد و پایداری بلندمدت ایمپلنت‌ها به اثبات رسانده است (Boffano et al., 2024; Çelik et al., 2025; Pohrelyuk et al., 2013). همچنین، عملکرد عالی این آلیاژ، جایگاه آن را به‌عنوان استاندارد طلایی برای کاربردهای ارتوپدی استخوان‌های بلند و تجهیزات بازسازی استخوان تثبیت کرده است (Xie et al., 2016).

رسوب‌دهی الکتروفورتیک و اکسیداسیون میکرو-قوسی دو روش[۹] نوین پوشش دهی و اصلاح سطح هستند که توپوگرافی سطح و ویژگی‌های[۷] شیمیایی زیرلایه‌های آلیاژ تیتانیوم را تغییر می‌دهند (Cappellini et al., 2023; Elias et al., 2019; Ren et al., 2021). اکسیداسیون میکرو-قوسی، سطوح سرامیکی تیتانیا هم‌خوان با زیرلایه ایجاد می‌کند که دارای دامنه ریزسختی ۴۲۰ تا ۱۲۶۰ میکرو ویکرز بوده و در نتیجه، حفاظت بالا در برابر[۲] خوردگی، زیست‌فعالی و یکپارچگی مناسب[۸] در شرایط فیزیولوژیکی را فراهم می‌سازد. رسوب‌دهی الکتروفورتیک امکان پوشش‌دهی سطوح با هندسه‌های پیچیده را با توزیع یکنواختی از ذرات زیست‌فعال فراهم می‌کند. رسوب‌دهی الکتروفورتیک روی سد اکسیدی بلورینِ ایجادشده توسط اکسیداسیون میکرو-قوسی، همراه با یک پوشش زیست‌فعال، از راهبرد تقویت هم‌افزا بهره می‌گیرد تا ترکیبی از رفتار مکانیکی مطلوب، کنترل خوردگی و زیست‌سازگاری را حاصل کند؛ بدین‌ترتیب، زمینه را برای توسعه نسل آینده‌ی تجهیزات ایمپلنت‌های زیست‌پزشکی فراهم می‌سازد (Kurup et al., 2021; Li et al., 2023; Peyghan et al., 2024, 2025).

ترکیبات آلکوکسی‌سیلانی مانند تترا اتیل اورتو سیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان به دلیل حضور[۳] گروه‌های قابل‌هیدرولیز[۴] برای اتصال کوالانسی[۵] با بستر و زنجیره‌های[۶] آلی برای ایجاد انعطاف‌پذیری و آبگریزی، از پیش‌سازهای کارآمد در سنتز پوشش‌های هیبریدی آلی-معدنی به شمار می‌روند (Al-Saadi & Singh Raman, 2022; Cai, 2006). اگرچه اعمال این پیش‌سازها از طریق روش‌های سنتی سل_ژل نظیر غوطه‌وری و چرخشی به طور گسترده گزارش شده است، اما این روش‌ها معمولاً با محدودیت[۷] هایی از جمله ضخامت بحرانی پایین، ایجاد ترک‌های مویی حین خشک شدن و عدم یکنواختی روی قطعات با هندسه پیچیده روبه‌رو هستند (Ashassi-Sorkhabi et al., 2019). در این میان، بهره‌گیری از رسوب‌نشانی الکتروفورتیک به عنوان یک فرآیند مبتنی بر میدان الکتریکی، امکان هدایت و متراکم‌سازی کنترل‌شده‌ی ذرات باردار سل سیلان را به سمت زیرلایه فراهم می‌سازد . مطالعات نشان داده‌اند که پوشش‌های سنتز شده بر پایه متیل تری اتوکسی سیلان توسط رسوب‌نشانی الکتروفورتیک در مقایسه با روش غوطه‌وری، به ضخامت‌های بسیار بالاتر (بیش از چند برابر بدون ایجاد ترک)، چسبندگی بین‌سطحی مستحکم‌تر و کاهش چشمگیر عیوب سطحی دست می‌یابند که نتیجه آن بهبود چندین مرتبه‌ای مقاومت به خوردگی و خواص سدکنندگی نهایی پوشش است (Azari et al., 2021; Baskaran et al., 2022).

در پژوهش حاضر، هدف اصلی، ایجاد یک پوشش نانوکامپوزیتی پیشرفته بر روی سطح آلیاژ تیتانیوم با استفاده از روش رسوب‌نشانی الکتروفورتیک است. در این راستا، از محلول سل_ژل حاوی نانوذرات ترکیبی Ag-2MI/GO به عنوان ماده اولیه استفاده خواهد شد. در این سیستم، نقش کلیدی عامل‌دارسازی با سیلان، ایجاد یک شبکه پیوندی مستحکم بین نانوصفحات گرافن اکسید و سطح آلیاژ تیتانیوم و همچنین بهبود چسبندگی لایه‌نشانی شده است. انتظار می‌رود که ترکیب هم‌افزای نانوذرات نقره، گرافن اکسید و شبکه

---

[۱] Strategic technologies in electrical and mechanical engineering
[۲] Micro Vickers
[۳] TEOS
[۴] MTES
[۵] Dip Coating
[۶] Spin Coating
[۷] Micro Arc Oxidation
[۸] TiO_2
[۹] Electrophoretic Deposition

سیلانی، با ایجاد یک سد فیزیکی متراکم و بهبود چسبندگی لایه، منجر به افزایش چشمگیر مقاومت به خوردگی و بهبود پایداری الکتروشیمیایی آلیاژ تیتانیوم در محیط‌های خورنده شود.

۲. مواد و روش‌ها


در پژوهش حاضر، ورقه‌های آلیاژ تیتانیوم (گرید ۵) به‌عنوان زیرلایه اصلی مورد استفاده قرار گرفتند که ترکیب عنصری آن‌ها در جدول ۱ ارائه شده است. تمامی مواد شیمیایی و واکنش‌گرهای مورد نیاز، از جمله کلرید پتاسیم، کلرید سدیم، کلرید کلسیم دوآبه، دی‌هیدروژن فسفات سدیم دوآبه، سولفید سدیم نوناهیدرات و اوره جهت تهیه محلول شبیه‌ساز مایعات بدن، فسفات سدیم، فلوئورید پتاسیم و هیدروکسید سدیم جهت آماده‌سازی الکترولیت فرآیند اکسیداسیون میکروقوس، پیش‌سازهای تترااتیل‌ارتوسیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان به‌همراه اسید کلریدریک جهت سنتز محلول پوشش، و نیز نیترات روی شش‌آبه، ۲- متیل‌ایمیدازول و نانوصفحات گرافن اکسید جهت تشکیل ساختار نانوکامپوزیتی، از درجه خلوص تحلیلی تهیه و بدون عملیات خالص‌سازی اضافی به‌کار گرفته شدند. در فرآیند آماده‌سازی محیط خوردگی، مقادیر مشخصی از ترکیبات مذکور (شامل ۰/۴ گرم بر لیتر کلرید پتاسیم، ۰/۹۰۶ گرم بر لیتر کلرید سدیم، ۰/۶۹۰ گرم بر لیتر کلرید کلسیم دوآبه، ۰/۰۰۵ گرم بر لیتر دی‌هیدروژن فسفات سدیم دوآبه، ۱ گرم بر لیتر سولفید سدیم نوناهیدرات و ۱ گرم بر لیتر اوره) در آب مقطر حل گردیدند. برای سنتز محلول پوشش، مخلوطی با نسبت مولی ۶/۰ به ۴/۰ از تترااتیل‌ارتوسیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان در یک محیط اسیدی با محدوده pH بین ۲ تا ۴ و تحت هم‌زنی مداوم به‌مدت ۸ ساعت آماده شد.

جدول ۱. ترکیب شیمیایی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V مورد استفاده به عنوان زیرلایه.

Elemental composition (wt%)							
H	**O**	**N**	**C**	**Fe**	**V**	**Al**	**Ti**
0.009	0.07	0.009	0.08	0.09	3.8	6.2	Bal.

۲/۱. فرآیند لایه نشانی الکتروفورتیک

فرآیند لایه‌نشانی الکتروفورتیک با استفاده از یک چیدمان دوالکترودی متصل به منبع تغذیه جریان مستقیم انجام گردید. در این سیستم، نمونه‌های تیتانیومی به‌عنوان آند و یک الکترود اکسید فلز مختلط (IrO_2-RhO_2) به‌عنوان کاتد، با فاصله ۲ سانتی‌متر از یکدیگر قرار گرفتند؛ در این حالت، احیای آب در سطح کاتد منجر به افزایش غلظت موضعی یون‌های هیدروکسید و متعاقباً بالا رفتن pH در نزدیکی آند شده که این امر مهاجرت گونه‌های موجود در محلول پوشش را تسهیل می‌کند. محلول پوشش از طریق هیدرولیز مخلوطی از تترا اتیل‌ارتوسیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان با نسبت مولی ۰/۶ به ۰/۴ در محیط اسیدی محدوده pH بین ۲ تا ۴، تنظیم‌شده با اسید کلریدریک تحت هم‌زنی ۸ ساعته تهیه گردید. سپس، ۵ گرم بر لیتر نانوذرات سنتز شده Ag-2MI/GO به ۳۰ میلی‌لیتر از سلِ هیدرولیز شده افزوده شد تا یک دیسپرسیون پایدار و تیره رنگ جهت استفاده در فرآیند لایه‌نشانی الکتروفورتیک حاصل گردد. لایه‌نشانی در پتانسیل‌های ۳۰ تا ۱۲۰ ولت و با جریان پایین انجام شد تا تشکیل پوششی متراکم تضمین گردد. در نهایت، نمونه‌های پوشش‌دهی شده به‌منظور حذف بقایای مواد آلی، توسعه پیوندهای عرضی در ماتریس سیلانی و بهبود چسبندگی لایه‌ها بر روی زیرلایه تیتانیوم، در دمای ۱۲۰ درجه سانتی‌گراد به مدت یک ساعت تحت اتمسفر آرگون در کوره عملیات حرارتی شدند. در شکل ۱ مراحل لایه نشانی با استفاده از روش الکتروفورتیک نشان داده شده است.




شکل ۱. شماتیک فرآیند لایه نشانی الکتروفورتیک بر روی آلیاژ تیتانیوم Ti-6Al-4V.

۳. بحث و نتایج

نانوکامپوزیت سنتز شده مورد ارزیابی ساختاری قرار گرفت و نتایج آن در شکل ۲ ارائه شده است. شکل ۲-(الف) الگوی پراش پرتو ایکس نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO را نشان می‌دهد. در این الگو، پیک‌های تیز و شدیدی در زوایای حدود ۲۷ و ۴۳ درجه و همچنین پیک‌های متوسط در محدوده ۷ تا ۱۲ درجه و نزدیک ۵۵ درجه مشاهده می‌شود که از بلورینگی بالای ساختار سنتزشده حکایت دارد. پیک‌های ظاهرشده در زوایای پایین (حدود ۷ تا ۱۱ درجه) به بازتاب صفحات (۰۰۱) نانوصفحات گرافن اکسید نسبت داده می‌شود که افزایش فاصله بین‌لایه‌ای آن‌ها ناشی از قرارگیری گروه‌های اکسیژنه و درج واحدهای ایمیدازولی بین لایه‌هاست. از سوی دیگر، پیک‌های تیز و متقارن در زوایای بالاتر از ۲۵ درجه، به‌ویژه پیک غالب در حدود ۲۷ درجه، با بازتاب‌های بلوری ساختار ایمیدازولات روی/نقره (Ag-2MI) مطابقت دارد و نشان می‌دهد که ساختار بلوری ایمیدازولاتی به‌طور موفقیت‌آمیز روی بستر گرافن اکسید رشد کرده و بلورین آن در طول فرآیند سنتز حفظ شده است. عدم مشاهده پیک‌های ناخالصی جانبی، بیانگر خلوص فازی مناسب محصول سنتز شده است.

شکل۲ (ب) طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نمونه‌ها را به‌همراه طیف‌های پیش‌سازهای تترااتیل‌ارتوسیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان مقایسه می‌کند. در طیف Ag-2MI/GO، نوار پهن در محدوده ۳۰۰۰ تا ۳۶۰۰ بر سانتی‌متر مربوط به ارتعاش کششی گروه‌های هیدروکسیل (O–H) صفحات گرافن اکسید و مولکول‌های آب جذب شده است و نوارهای مشاهده‌شده در حدود ۳۱۰۰ بر سانتی‌متر به ارتعاش کششی گروه‌های C–H حلقه ایمیدازولی تعلق دارد. نوار شدید در محدوده ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ بر سانتی‌متر به ارتعاش کششی پیوند دوگانه C=N در حلقه ایمیدازول منسوب است که وقوع پیوندزنی مختصات میان یون‌های فلزی و اتم‌های نیتروژن ایمیدازول را تأیید می‌کند؛ در حالی که نوارهای ناحیه انگشتی در محدوده ۱۰۰۰ تا ۱۳۵۰ بر سانتی‌متر به ارتعاشات کششی C–N و کششی-خمشی حلقه ایمیدازولی و همچنین پیوندهای C–O صفحات گرافن اکسید مربوط می‌شوند. در طیف پیش‌سازها نیز نوارهای عمده در حدود ۱۰۸۰ تا ۱۱۰۰ بر سانتی‌متر (پیوندSi–O–C/Si–O–Et)، محدوده ۹۵۰ بر سانتی‌متر (Si–OH) و نوارهای ۲۸۵۰ تا ۳۰۰۰ بر سانتی‌متر (ارتعاشات کششی C–H گروه‌های آلکیل) به‌خوبی قابل شناسایی‌اند که در مورد متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان، شدت نسبی بالاتر نوارهای C–Hناشی از گروه متیل متصل به سیلیس است. انطباق این نوارها با طیف نانوکامپوزیت، حفظ ساختار شیمیایی گروه‌های عاملی مؤثر در فرآیند پیوند خوردن سیلان و پایداری ساختار Ag-2MI/GO را تأیید می‌کند و در مجموع، نتایج پراش پرتو ایکس و طیف مادون قرمز به‌طور متقابل سنتز موفق نانوکامپوزیت مورد نظر را صحت‌سنجی می‌نمایند.




شکل ۲. نتایج مشخصه‌یابی ساختاری نانوکامپوزیت سنتزشده Ag-2MI/GO؛ (الف) الگوی پراش پرتو ایکس و (ب) طیف تبدیل فوریه مادون قرمز نانوکامپوزیت به همراه طیف‌های مقایسه‌ای پیش‌سازهای تراتیل‌ارتوسیلیکات و متیل‌تری‌اتوکسی‌سیلان.

مورفولوژی سطحی و ساختار مقطع‌عرضی پوشش‌های ایجاد شده با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (FESEM) مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و تصاویر مربوطه در شکل ۳ ارائه گردیده است. تصویر مربوط به مورفولوژی سطحی آلیاژ تیتانیوم پس از اصلاح سطح به روش اکسیداسیون میکروقوس در شکل ۳ (الف) نشان داده شده است. در این تصویر، ساختار متخلخل، سوراخ‌های منظم در فرآیند اکسیداسیون میکروقوس به وضوح مشهود است؛ این میکروحفره‌ها با ابعاد و عمق متفاوت، در اثر تخلیه‌های موضعی پلاسما و خروج سریع حباب‌های گازی در طول فرآیند جرقه‌زنی ایجاد گردیده‌اند. وجود این حفرات ریز و درشت در سراسر سطح، زبری کنترل‌شده و مساحت مؤثر قابل توجهی را فراهم می‌سازد که این امر پیش‌نیاز مطلوبی برای ایجاد قفل‌بندی مکانیکی[۷] و افزایش چشمگیر سطح تماس جهت پذیرش و استحکام لایه‌های پوششی بعدی به شمار می‌رود.

بررسی مقطع عرضی لایه اکسیدی حاصل از فرآیند اکسیداسیون میکروقوس بر زیرلایه Ti-6Al-4V که در شکل۳ (ب) نمایان است، نشان‌دهنده تشکیل یک لایه سرامیکی ضخیم، پیوسته، متراکم و با چسبندگی مطلوب به سطح زیرلایه گردید. اندازه‌گیری‌های ضخامت‌سنجی حاکی از ایجاد لایه اکسیدی با ضخامتی در حدود ۶۶/۶ میکرون است که گواه بر راندمان بالای فرآیند رشد پوشش سرامیکی و کنترل مناسب پارامترهای فرآیند اکسیداسیون میکروقوس می‌باشد. این لایه اکسیدی متراکم که عمدتاً متشکل از اکسیدهای تیتانیوم و سایر فازهای اکسیدی الکترولیت پایه است، در مجاورت زیرلایه یک سد فیزیکی مقاوم در برابر نفوذ گونه‌های خورنده و عوامل مهاجم محیطی ایفا می‌کند و سازگاری حرارتی و شیمیایی خوبی با زیرلایه فلزی از خود نشان می‌دهد.

در ادامه، تصویر FESEM از سطح پوشش دوبلکس نهایی (شکل ۳-ج) نشان‌دهنده این است که ماتریس سیلانی همراه با ساختارهای ورقه‌ای و گل‌مانند نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO، به‌طور مؤثری حفرات، میکروحفره‌ها و سایر عیوب سطحی لایه اکسیداسیون میکروقوس را پر و مسدود کرده‌اند و بدین ترتیب یک ساختار سطحی متراکم و تقریباً یکپارچه ایجاد گردیده است. این لایه‌نشانی یکنواخت که در سراسر سطح به‌خوبی مشاهده می‌شود، منجر به بوجود آمدن ساختاری هیبریدی شده است که در آن مسیر نفوذ الکترولیت‌ها و یون‌های مهاجم، از جمله یون‌های کلرید، به لایه‌های زیرین به‌طور چشمگیری از طریق مکانیسم مسیر پرپیچ‌وخم مسدود گردیده است. به علاوه، حضور هم‌زمان و پراکندگی همگن چارچوب‌های Ag-2MI و نانوصفحات گرافن اکسید در بستر سیلانی، موجب ارتقای یکپارچگی، استحکام فیزیکی و خواص حفاظتی پوشش نهایی گردیده و چشم انداز برقراری یک سد محکم و چندلایه در برابر عوامل خورنده و تخریبی محیط است.

[7] Mechanical Interlocking [7]




شکل ۳. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از مراحل مختلف پوشش‌دهی؛ (الف) مورفولوژی سطحی لایه اکسیدی متخلخل حاصل از فرآیند اکسیداسیون میکروقوس روی آلیاژ Ti-6Al-4V ، (ب) تصویر مقطع‌عرضی لایه اکسیداسیون میکروقوس و (ج) نمای سطحی پوشش نانوکامپوزیتی دوبلکس سیلان Ag-2MI/GO.

طیف‌های امپدانس الکتروشیمیایی که در شکل ۴(الف) نمایش داده شده‌اند، اطلاعات دقیقی در مورد مقاومت الکتریکی پوشش و مکانیسم‌های انتقال بار در فصل مشترک الکترولیت-پوشش ارائه می‌دهند. در نمودار نایکوئیست ، نیم‌دایره‌ای با قطر بزرگ‌تر نشان‌دهنده مقاومت الکتریکی بالاتر پوشش و مقاومت کمتر در برابر عبور یون‌های خورنده است. در مقایسه پوشش‌ها، مقاومت مداری (R_{ct}) مربوط به نمونه پوشش‌دادهشده با نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO/Silane بر روی لایه اکسیداسیون میکروقوس، به مراتب بیشتر از پوشش اکسیداسیون میکروقوس به‌تنهایی و پوشش سیلانی بدون نانوکامپوزیت است. این افزایش قابل توجه در مقاومت الکتریکی، تشکیل یک لایه محافظتی بسیار مؤثر

[7] EIS [8] [7] Nyquist Plot [9]


است که به دلیل ایجاد مسیر پرپیچ‌وخم توسط نانوکامپوزیت و همچنین خاصیت سدکنندگی گرافن اکسید و ماتریس سیلانی، از نفوذ گونه‌های خورنده به سطح زیرلایه فلزی جلوگیری می‌کند.

نتایج آزمون پلاریزاسیون تافل[8] که در شکل ۴(ب) ترسیم شده است، رفتار خوردگی پوشش‌ها را در محیط شبیه‌ساز مایعات بدن نشان می‌دهد. در این نمودار، پتانسیل خوردگی (E_{corr}) و چگالی جریان خوردگی (i_{corr}) به‌عنوان معیارهای اصلی ارزیابی مقاومت به خوردگی در نظر گرفته می‌شوند. پوشش دوبلکس نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO/Silane بر روی لایه اکسیداسیون میکروقوس، با جابجایی قابل ملاحظه پتانسیل خوردگی به سمت مقادیر مثبت‌تر و کاهش چشمگیر چگالی جریان خوردگی به مقادیر پایین‌تر از 10^{-7} A/cm^2، بهترین عملکرد حفاظتی را از خود نشان می‌دهد. این کاهش شدید در چگالی جریان خوردگی، که با مقاومت الکتریکی بالای مشاهده شده در داده‌های امپدانس الکتروشیمیایی همخوانی دارد، بیانگر توانایی بالای این پوشش در محافظت از آلیاژ Ti-6Al-4V در برابر خوردگی در محیط‌های فیزیولوژیکی است. حضور نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO نه تنها به عنوان یک سد فیزیکی عمل می‌کند، بلکه ممکن است از طریق مکانیسم‌های جذب سطحی و یا خواص ذاتی ضد خوردگی اجزای تشکیل‌دهنده، به این محافظت افزوده کمک نماید. در مقابل، پوشش اکسیداسیون میکروقوس به‌تنهایی و پوشش سیلانی، مقاومت خوردگی کمتری از خود نشان می‌دهند که این امر نشان‌دهنده لزوم ترکیب این لایه‌ها و بهره‌گیری از اثر هم‌افزایی اجزای مختلف برای دستیابی به حداکثر حفاظت است.




[8] Tafel Polarization

(ه)



(ن) (و)



شکل ۴. نتایج حاصل از تحلیل‌های الکتروشیمیایی؛ (الف و ب) نمودارهای نایکوئیست، (ج) نمودار بود (تغییرات دامنه امپدانس بر حسب فرکانس)، (د) نمودار بود (تغییرات زاویه فاز)، (ه) منحنی‌های پلاریزاسیون تافل و (و و ن) مدارهای معادل الکتریکی مورد استفاده برای برازش داده‌های EIS .

پارامترهای استخراج شده از برازش داده‌های طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی با استفاده از مدارهای معادل الکتریکی پیشنهادی، در جدول ۲ ارائه شده‌اند. نتایج نشان داد که مقاومت محلول (R_{sol}) برای نمونه خام Ti-6Al-4V برابر $۱۳۰/۴\ \Omega \cdot cm^2$ بوده و با اعمال لایه اکسیداسیون میکروقوس به $۱۹۰/۱\ \Omega \cdot cm^2$ افزایش یافت؛ این روند با اعمال پوشش نانوکامپوزیتی Ag-2MI/GO به مقدار چشمگیر $۱۴۲۴\Omega \cdot cm^2$ رسید که بیانگر ایجاد یک گرادیان غلظتی پایدار و کاهش جریان یونی در نزدیکی فصل‌مشترک الکترود/الکترولیت است. عنصر فاز ثابت مرتبط با لایه پوششی (CPE_1) نیز از ۴۷/۹ در نمونه خام به ۲/۰۱ در نمونه اکسیداسیون میکروقوس و در نهایت به $۰/۰۴\ \mu\Omega^{-1}s^n cm^{-2}$ در نمونه نانوکامپوزیتی کاهش یافت که تراکم ساختاری بالا و نفوذناپذیری ماتریس سیلانی پرشده با نانوصفحات گرافن اکسید است. مقاومت انتقال بار (R_{ct}) که مهم‌ترین شاخص در ارزیابی عملکرد حفاظتی پوشش محسوسی است، برای پوشش اکسیداسیون میکروقوس معادل $۰/۹۲۰\ M\Omega \cdot cm^2$ بود؛ در حالی‌که در نمونه Ag-2MI/GO به‌مقدار قابل توجه $۵/۵۸۱\ M\Omega \cdot cm^2$ رسید که حاکی از افزایش بیش از ۶ برابر مقاومت نسبت به لایه تک‌لایه اکسیداسیون میکروقوس و مسدود شدن مؤثر مسیرهای انتقال الکترونی و یونی است. هم‌زمان، ظرفیت خازنی لایه دوگانه (CPE_{dl}) نیز از ۴۹/۸ در نمونه اکسیداسیون میکروقوس به $۰/۵۰\ \mu\Omega^{-1}s^n cm^{-2}$ در نمونه نانوکامپوزیتی کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش سطح مؤثر در تماس با الکترولیت و رفتار آب‌گریز ساختار هیبریدی است. مقادیر بسیار پایین خطای کامل مربع در محدوده ۰/۰۰۱۶ تا ۰/۰۰۳۸ نیز صحت و دقت بالای برازش مدارهای معادل با داده‌های تجربی را تأیید می‌کند.

جدول ۲. پارامترهای برازش EIS حاصل از تحلیل مدار معادل نمونه‌های بدون پوشش و پوشش داده شده.

Chi-Squared	R_{ct} ($M\Omega \cdot cm^2$)	n_2	CPE_{dl} ($\mu\Omega^{-1}s^n\ cm^{-2}$)	R_1 ($M\Omega \cdot cm^2$)	n_1	CPE_1 ($\mu\Omega^{-1}s^n\ cm^{-2}$)	R_{sol} ($\Omega \cdot cm^2$)	Sample /coating
0.0016	-	-	-	0.357	0.84	47.9	130.4	Bare Ti-6Al-4V
0.0024	0.920	0.35	49.8	0.018	0.65	2.01	190.1	MAO
0.0038	5.581	0.58	0.50	0.095	0.59	0.04	1424	Ag-2MI/GO Coating

جدول ۳. نتایج برازش اندازه‌گیری‌های قطبش پتانسیودینامیک برای نمونه‌های مختلف اصلاح‌شده سطحی و پوشش دهی شده.

R_p ($M\Omega$ .cm^2)	βc (mV/ dec^{-1})	βa (mV/ dec^{-1})	i_{corr} (μA/ cm^{-2})	E_{corr} (mV)	Sample
0.809	42.36	46.68	0.0119	-261.36	Bare Ti-6Al-4V
0.070	108.84	92.14	0.3080	-402.07	MAO
5.150	93.46	59.29	0.0030	-556.06	Ag-2MI/GO Coating

نتایج حاصل از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیک برای نمونه‌های مختلف اصلاح‌شده سطحی در جدول ۳ ارائه شده است. بر اساس نتایج، پتانسیل خوردگی (E_{corr}) نمونه خام Ti-6Al-4V معادل ۲۶۱/۳۶ mV- بود که با اعمال لایه اکسیداسیون میکروقوس به ۴۰۲/۰۷ mV- و در نمونه پوشش‌داده شده با نانوکامپوزیت Ag-2MI/GO به ۵۵۶/۰۶ mV- جابه‌جا شد؛ این جابه‌جایی پتانسیل به سمت مقادیر منفی‌تر همراه با تغییر در شیب‌های تافل آندی (β_a) و کاتدی (β_c) نشان‌دهنده مهار هم‌زمان هر دو واکنش آندی (انحلال فلز) و کاتدی (احیای اکسیژن) توسط پوشش هیبریدی است. از سوی دیگر، چگالی جریان خوردگی (i_{corr}) به‌عنوان شاخص کمی سرعت تخریب الکتروشیمیایی، برای نمونه خام برابر ۰/۰۱۱۹ $\mu A/cm^2$ بود که در نمونه اکسیداسیون میکروقوس به دلیل ساختار متخلخل و حفرات باز آن، به مقدار بالاتر ۰/۳۰۸۰ $\mu A/cm^2$ افزایش یافت؛ اما با اعمال پوشش نانوکامپوزیتی Ag-2MI/GO و پر شدن این حفرات توسط ماتریس سیلانی و نانوصفحات گرافن اکسید، مقدار آن به‌طور چشمگیر به ۰/۰۰۳۰ $\mu A/cm^2$ کاهش یافت که معادل بیش از دو مرتبه بزرگی (حدود ۱۰۰ برابر) کاهش نسبت به لایه اکسیداسیون میکروقوس است. در هماهنگی کامل با این روند، مقاومت پلاریزاسیون (R_p) نیز از ۰/۰۷۰ $M\Omega \cdot cm^2$ در نمونه اکسیداسیون میکروقوس به ۵/۱۵۰ $M\Omega \cdot cm^2$ در نمونه نانوکامپوزیتی افزایش یافت که با رابطه استرن-گری و کاهش چگالی جریان خوردگی ارتباط مستقیم دارد و با نتایج EIS (مقدار R_{ct}= ۵/۵۸۱$M\Omega \cdot cm^2$) نیز همخوانی قابل ملاحظه‌ای نشان می‌دهد. به‌طور کلی، این نتایج به‌روشنی تأیید می‌کند که پوشش دوگانه MAO/Ag-2MI-GO-Silane ، با ایجاد یک سد فیزیکی متراکم و پرپیچ‌وخم، مقاومت به خوردگی آلیاژ Ti-6Al-4Vرا در محیط شبیه‌سازی‌شده بدن به نحو مؤثری بهبود بخشیده است.

منابع

Al-Saadi, S., & Singh Raman, R. K. (2022). Silane Coatings for Corrosion and Microbiologically Influenced Corrosion Resistance of Mild Steel: A Review. *Materials*, *15*(21), 7809. https://doi.org/10.3390/ma15217809.

Ashassi-Sorkhabi, H., Moradi-Alavian, S., Esrafili, M. D., & Kazempour, A. (2019). Hybrid sol-gel coatings based on silanes-amino acids for corrosion protection of AZ91 magnesium alloy: Electrochemical and DFT insights. *Progress in Organic Coatings*, *131*, 191–202. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2019.01.052.

Azari, R., Rezaie, H. R., & Khavandi, A. (2021). Effect of titanium dioxide intermediate layer on scratch and corrosion resistance of sol–gel-derived HA coating applied on Ti-6Al-4V substrate. *Progress in Biomaterials*, *10*(4), 259–269. Scopus. https://doi.org/10.1007/s40204-021-00169-0.

Baskaran, K., Ali, M., Gingrich, K., Porter, D. L., Chong, S., Riley, B. J., Peak, C. W., Naleway, S. E., Zharov, I., & Carlson, K. (2022). Sol-gel derived silica: A review of polymer-tailored properties for energy and environmental applications. *Microporous and Mesoporous Materials*, *336*, 111874. https://doi.org/10.1016/j.micromeso.2022.111874.

Boffano, P., Brucoli, M., & Rocchetti, V. (2024). Corrosion Features of Titanium Alloys in Dental Implants: A Systematic Review. *Journal of Maxillofacial and Oral Surgery*. https://doi.org/10.1007/s12663-024-02169-6.

Cai, Y. (2006). *Reducing Tin and Aminosilane Concentration in Silicone Elastomeric Coating to Improve Its Durability*. https://doi.org/10.1520/STP41022S.

Calazans Neto, J. V., Celles, C. A. S., de Andrade, C. S. A. F., Afonso, C. R. M., Nagay, B. E., & Barão, V. A. R. (2024). Recent Advances and Prospects in β-type Titanium Alloys for Dental Implants Applications. *ACS Biomaterials Science & Engineering*, *10*(10), 6029–6060. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.4c00963.

Cappellini, C., Malandruccolo, A., Abeni, A., & Attanasio, A. (2023). A feasibility study of promoting osseointegration surface roughness by micro-milling of Ti-6Al-4V biomedical alloy. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, *126*(7), 3053–3067. https://doi.org/10.1007/s00170-023-11318-z.

Çelik, A., Demirdelen, M., Tüzemen, Ş. M., & Kovacı, H. (2025). Improving the corrosion resistance of Ti6Al4V alloy through TiN/polyaniline hybrid films produced by plasma nitriding and PECVD. *Applied Surface Science*, *692*, 162697. https://doi.org/10.1016/j.apsusc.2025.162697.

Cohen, D. J., Cheng, A., Kahn, A., Aviram, M., Whitehead, A. J., Hyzy, S. L., Clohessy, R. M., Boyan, B. D., & Schwartz, Z. (2016). Novel Osteogenic Ti-6Al-4V Device For Restoration Of Dental Function In Patients With Large Bone Deficiencies: Design, Development And Implementation. *Scientific Reports*, *6*(1), 20493. https://doi.org/10.1038/srep20493.

Elias, C. N., Fernandes, D. J., Souza, F. M. de, Monteiro, E. dos S., & Biasi, R. S. de. (2019). Mechanical and clinical properties of titanium and titanium-based alloys (Ti G2, Ti G4 cold worked nanostructured and Ti G5) for biomedical applications. *Journal of Materials Research and Technology*, *8*(1), 1060–1069. https://doi.org/10.1016/j.jmrt.2018.07.016.

Kurup, A., Dhatrak, P., & Khasnis, N. (2021). Surface modification techniques of titanium and titanium alloys for biomedical dental applications: A review. *Materials Today: Proceedings, International Conference on Advanced Materials and Modern Manufacturing*, *39*, 84–90. https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.06.163.

Li, G., Ma, F., Liu, P., Qi, S., Li, W., Zhang, K., & Chen, X. (2023). Review of micro-arc oxidation of titanium alloys: Mechanism, properties and applications. *Journal of Alloys and Compounds*, *948*, 169773. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2023.169773.

Peyghan, R. A., Oghabi, A., Shekaari, H., Mostafapour, A., Pouyafar, V., & Golmohammadi, B. (2025). Tungsten carbide coating on 16MnCr5 steel based on a novel surface active ionic liquid using MAO pretreatment and EPD method. *Journal of Alloys and Compounds*, *1048*, 185151. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.185151.

Peyghan, R. A., Pouyafar, V., Asghari, E., & Meshkabadi, R. (2024). Electrophoretic deposition of novel antibacterial and biocompatible polydopamine and ZIF-8 hybrid composite coating on anodized Ti-6Al-4V alloy with silane primary substrate. *Surfaces and Interfaces*, *54*, 105265. https://doi.org/10.1016/j.surfin.2024.105265.

Pohrelyuk, I. M., Fedirko, V. M., Tkachuk, O. V., & Proskurnyak, R. V. (2013). Corrosion resistance of Ti–6Al–4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution. *Corrosion Science*, *66*, 392–398. https://doi.org/10.1016/j.corsci.2012.10.005.

Ren, B., Wan, Y., Liu, C., Wang, H., Yu, M., Zhang, X., & Huang, Y. (2021). Improved osseointegration of 3D printed Ti-6Al-4V implant with a hierarchical micro/nano surface topography: An *in vitro* and *in vivo* study. *Materials Science and Engineering: C*, *118*, 111505. https://doi.org/10.1016/j.msec.2020.111505.

Xie, Y., Zhou, J., Wei, Q., Yu, Z. M., Luo, H., Zhou, B., & Tang, Z. G. (2016). Improving the long-term stability of Ti6Al4V abutment screw by coating micro/nano-crystalline diamond films. *Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials*, *63*, 174–182. https://doi.org/10.1016/j.jmbbm.2016.06.018.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

شبیه سازی جریان سیال حول آبشار ایرفویل NACA 0012 با استفاده از شبکه های عصبی مبتنی بر فیزیک

هلیا لوائی [۱]، عرفان غلامی نژاد [۲]، مرتضی شکاری دهج [۳] محمدعلی بیجارچی [۴]، محمدصادق کریمی [۵]، بیژن فرهانیه [۶]

[۱] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، helia.lavaei81@sharif.edu

[۲] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، erfan.gholaminejad@mech.sharif.edu

[۳] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، m.shekarid94@sharif.edu

[۴] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، bijarchi@sharif.edu

[۵] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، mohamad.karimi@sharif.edu

[۶] دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، bifa@sharif.edu

چکیده

شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک با استفاده از معادلات حاکم بر مسئله و شرایط مرزی، قادر به حل معادلات دیفرانسیل حاکم بدون نیاز به داده‌های حاصل از شبیه‌سازی یا آزمایش هستند. همچنین، انعطاف‌پذیری این شبکه‌ها در پذیرش پارامترهای ورودی مختلف، امکان حل پارامتری مسائل را فراهم می‌کند. در این پژوهش، جریان حول آبشار ایرفویل NACA 0012 با صلبیت ۰/۲۵ با استفاده از شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک به صورت پارامتری شبیه‌سازی شده است. پارامترهای ورودی شبکه شامل مختصات مکانی، عدد رینولدز و زاویه حمله جریان هستند. به‌منظور ارزیابی عملکرد شبکه، میدان‌های سرعت و فشار حاصل با نتایج حل عددی مقایسه و اعتبارسنجی شدند. نتایج نشان دادند که شبکه ارائه‌شده عملکرد مناسبی در تخمین میدان‌های سرعت و فشار جریان در هندسه مورد نظر دارد.

واژه‌هاي كليدي

ایرفویل، دینامیک سیالات محاسباتی، هوش مصنوعی، PINN

۱. مقدمه

امروزه، با توسعه روش‌های یادگیری ماشین و افزایش توان محاسباتی سخت‌افزارها، روش‌های متعددی برای شبیه‌سازی جریان سیال با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی توسعه یافتند. روش‌های مبتنی بر داده، برای آموزش مدل به حجم قابل‌توجهی از داده‌ها ازجمله نتایج شبیه‌سازی‌های عددی یا آزمایش تجربی نیاز دارند. این وابستگی به‌ویژه در مسائل پیچیده، می‌تواند هزینه محاسباتی یا زمانی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. به‌منظور غلبه بر این محدودیت و بهره‌گیری از معادلات حاکم بر مسائل فیزیکی، ازجمله معادلات حاکم بر جریان سیال، روش شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک[1] توسط رئیسی و همکاران (Raissi et al., 2019) توسعه یافت. این روش با وارد کردن معادلات حاکم، شرایط مرزی و شرایط اولیه مسائل ناپایا در تابع خطای شبکه عصبی، امکان آموزش مدل با استفاده از داده‌های محدود یا بدون استفاده از داده عددی را فراهم می‌سازد. پس از توسعه روش مذکور، به دلیل مزایای قابل‌توجه آن، ازجمله کاهش چشمگیر هزینه محاسباتی پس از آموزش، قابلیت حل مسائل معکوس، عدم نیاز به مش بندی و امکان ترکیب داده‌های تجربی با معادلات حاکم، تلاش‌های گسترده‌ای در جهت به‌کارگیری این روش در شبیه‌سازی جریان سیال صورت گرفت. در این راستا، سان و همکاران (Sun et al., 2023) جریان دوبعدی و آرام حول ایرفویل NACA0012 در هندسه محصور بین دو دیواره را در عدد رینولدز ۲۰ با استفاده از شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک به‌صورت پارامتری شبیه‌سازی کردند. آن‌ها علاوه بر استفاده از مختصات مکانی به‌عنوان ورودی‌های شبکه عصبی، با در نظر گرفتن زاویه حمله و پارامترهای هندسی PARSEC به‌عنوان ورودی‌های شبکه، توانستند میدان‌های سرعت و فشار حول ایرفویل را با دقت مناسبی پیش‌بینی کنند. آن‌ها همچنین با استفاده از شبکه آموزش‌دیده، هندسه و زاویه حمله بهینه ایرفویل را تعیین کردند. در پژوهشی دیگر، کائو و همکاران (Cao et al., 2025) با استفاده از روش TSONN[2] در آموزش شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک، یک شبکه پارامتری برای حل جریان آرام و دوبعدی حول یک ایرفویل منفرد ارائه دادند. پارامترهای ورودی شبکه، عدد رینولدز با بازه تغییرات ۱۰ تا ۵۰۰۰ ، زاویه حمله بوده با بازه تغییرات ۵- تا ۱۵ و پارامترهای هندسی CST[3] بوده است. آن‌ها همچنین با استفاده از تبدیل شبکه[4] ، نیاز به بازتولید شبکه محاسباتی به ازای هر هندسه را مرتفع نمودند. نتایج نشان می هد شبکه ارائه‌شده این پژوهش به‌طور میانگین حدود ۴/۱ درصد خطا در پیش‌بینی ضریب برآ[5] و ۲/۲ درصد خطا در پیش‌بینی ضریب پسا[6] را نشان می‌دهد. با توجه به اهمیت تحلیل جریان‌های تراکم پذیر حول ایرفویل ها، لی و همکاران (Lei et al., 2026) یک چارچوب جدید موسوم به شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک آگاه از ناپیوستگی[7] ارائه دادند. در این پژوهش، از چارچوب[8] ارائه‌شده به‌منظور حل جریان دوبعدی تراکم پذیر گذرصوتی[9] با عدد ماخ ۰/۷ و زاویه حمله صفر درجه و همچنین جریان فراصوت[10] با عدد ماخ ۱/۳ و زاویه حمله ۴ درجه استفاده شد. نتایج نشان داد توزیع ضریب فشار پیش‌بینی شده در سطح ایرفویل با استفاده از روش پیشنهادی، تطابق مناسبی با داده‌های حاصل از شبیه‌سازی‌های عددی دارد. بدین منظور، پساروس و همکاران (Psaros et al., 2023) کتابخانه‌ای با عنوان NeuralUQ را با هدف کمی سازی عدم قطعیت در شبکه‌های عصبی توسعه دادند. سویبام و همکاران (Soibam et al., 2024) با استفاده از تجمیع شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک در حل مسئله معکوس حل میدان‌های جریان و توزیع دما حول یک منشور مربعی با دمای نامشخص، عدم قطعیت پیش‌بینی را تخمین زدند. زو و همکاران (Zou et al., 2025) یک روش بیزی برای کمی سازی انتشار عدم قطعیت ناشی از ورودی‌های نویزی و بررسی تأثیر آن بر خروجی شبکه ارائه دادند. چارچوب پیشنهادی آن‌ها برای شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک و عملگرهای عصبی به کار گرفته شد. در پژوهش پیش رو، جریان سیال حول آبشار ایرفویل NACA 0012 با صلبیت ۰/۲۵ به‌صورت پارامتری با استفاده از شبکه‌های عصبی مبتنی بر فیزیک شبیه‌سازی شده است. پارامترهای ورودی شبکه شامل عدد رینولدز و زاویه حمله می‌باشند.

۲. روش پژوهش


در این بخش، معادلات حاکم، هندسه و شرایط مرزی، ساختار شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک استفاده شده تشریح خواهد شد.

۱,۲. هندسه و شرایط مرزی

[1] Physics Informed Neural Networks
[2] Time-Stepping oriented Neural Network (TSONN)
[3] Class-Shape Transform
[4] Mesh transformation
[5] Lift
[6] Drag
[7] Discontinuity-aware physics-informed neural network
[8] Transonic
[9] Supersonic
[10] Neural Operators (NO)

هندسه مورد بررسی در پژوهش حاضر، شامل یک آبشار ایرفویل NACA 0012 می‌باشد. طول وتر ایرفویل‌های مورد بررسی، برابر با ۱ و همچنین صلبیت آبشار برابر با ۰/۲۵ در نظر گرفته شده است. صلبیت آبشار ایرفویل به‌صورت نسبت طول وتر ایرفویل (c) به فاصله بین دو ایرفویل مجاور موسوم به گام آبشار (s) تعریف می‌شود و مطابق رابطه (۱) تعریف می‌شود. بنابراین ارتفاع دامنه محاسباتی برابر ۴ خواهد بود. هندسه و ابعاد دامنه محاسباتی مورداستفاده در شبیه‌سازی در شکل ۱ ارائه‌شده است.

$$\sigma = \frac{c}{s} \qquad (۱)$$



شکل ۱. ابعاد دامنه محاسباتی و شرایط مرزی

در شکل فوق، α زاویه حمله جریان بوده که در سرعت ورودی اعمال می‌شود. همچنین، مشخصات سیال مورد استفاده در شبیه‌سازی، در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱. مشخصات فیزیکی سیال

کمیت	واحد	مقدار
ویسکوزیته دینامیکی (μ)	$Pa.s$	۰/۰۰۵
چگالی (ρ)	$\frac{kg}{m^3}$	۱

۲,۲. معادلات حاکم

در این پژوهش، به‌منظور شبیه‌سازی جریان حول آبشار ایرفویل، جریان به‌صورت دوبعدی، آرام و تراکم ناپذیر در نظر گرفته شده است. بر این اساس، معادلات حاکم بر جریان شامل معادله بقای جرم و معادلات بقای مومنتوم هستند. همچنین، معادلات حاکم بر جریان شامل معادله بقای جرم و مومنتوم می‌باشد. معادله بقای جرم به‌صورت رابطه (۲) می‌باشد.

$$\frac{\partial u^*}{\partial x^*} + \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = 0 \qquad (۲)$$

معادلات بقای مومنتوم نیز با فرض سیال نیوتنی و جریان پایا، دوبعدی و تراکم ناپذیر مدل‌سازی شده‌اند که در روابط (۳) و (۴) ارائه‌شده‌اند.

$$u^* \frac{\partial u^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial u^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial x^*} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 u^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 u^*}{\partial y^{*2}}\right) \qquad (۳)$$

[9] Solidity

$$u^* \frac{\partial v^*}{\partial x^*} + v^* \frac{\partial v^*}{\partial y^*} = -\frac{\partial p^*}{\partial y^*} + \frac{1}{Re}\left(\frac{\partial^2 v^*}{\partial x^{*2}} + \frac{\partial^2 v^*}{\partial y^{*2}}\right) \quad (۴)$$

در روابط فوق، مؤلفه‌های سرعت و فشار به‌صورت بی‌بعد تعریف شده‌اند. به‌منظور بی‌بعد سازی معادلات حاکم، طول وتر ایرفویل (c) و سرعت جریان آزاد در عدد رینولدز ۲۰۰ (U_∞) به ترتیب به‌عنوان مقیاس‌های مرجع طول و سرعت در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، فشار با استفاده از مقیاس فشار مرجع (ρU_∞) بی‌بعد شده است. بر این اساس، متغیرهای بی‌بعد مسئله به‌صورت روابط (۵) تا (۵) تعریف می‌شوند.

$$x^* = \frac{x}{c} \quad (۵)$$

$$y^* = \frac{y}{c} \quad (۶)$$

$$u^* = \frac{u}{U_\infty} \quad (۷)$$

$$v^* = \frac{v}{U_\infty} \quad (۸)$$

$$p^* = \frac{p}{\rho U_\infty^2} \quad (۹)$$

عدد بی‌بعد رینولدز در معادلات فوق، نسبت نیروهای اینرسی به لزجت را نشان می‌دهد که در این مسئله به‌صورت رابطه (۱۰) تعریف می‌شود.

$$\mathrm{Re} = \frac{\rho U_\infty c}{\mu} \quad (۱۰)$$

۳,۲. معادلات حاکم

شبکه عصبی مورد استفاده شامل ۱۴ لایه پنهان و ۱۲۸ نورون در هر لایه بوده و تابع فعال‌ساز، تابع Tanh می‌باشد. همچنین به‌منظور جلوگیری از ناپدید شدن گرادیان در این شبکه، بعد از هر دو لایه از اتصالات باقی‌مانده استفاده شده است. ورودی‌های شبکه شامل مختصات مکانی x و y و همچنین پارامترهای مسئله ازجمله عدد رینولدز و زاویه حمله می‌باشد. همچنین، خروجی‌های این شبکه عصبی، شامل سرعت افقی، سرعت عمودی و فشار بوده و می‌تواند با دریافت مختصات مکانی و همچنین پارامترهای مسئله، میدان‌های سرعت و فشار را تخمین بزند. مطابق روش ارائه‌شده وانگ و همکاران (Wang et al., 2021)، به‌منظور تسهیل یادگیری ویژگی‌های مکانی با فرکانس بالا ازجمله تغییرات سریع کمیت‌های جریان در ناحیه لایه‌مرزی مختصات مکانی پیش از ورود به شبکه عصبی با استفاده از نگاشت ویژگی‌های فوریه به فضای ویژگی با ابعاد بالاتر مطابق رابطه (۱۱) نگاشت می‌شوند. در این رابطه، ماتریس B (رابطه (۱۲)) شامل ضرایب فرکانسی بوده که مؤلفه‌های آن از یک توزیع گاوسی نمونه‌برداری می‌شوند. پارامتر مقیاس ویژگی فوریه (σ_{ff}) به‌عنوان انحراف معیار توزیع گاوسی ضرایب ماتریس B، میزان پراکندگی این ضرایب و درنتیجه مقیاس فرکانسی ویژگی‌های ایجادشده توسط نگاشت فوریه را تعیین می‌کند. در این پژوهش، پارامتر σ_{ff} به‌صورت آموزش پذیر تعریف شده است. بنابراین مقدار آن در طی فرآیند آموزش شبکه به‌روزرسانی شده و امکان تنظیم مقیاس فرکانسی ویژگی‌های فوریه متناسب با ساختارهای مکانی جریان را فراهم می کند. پهنای توزیع ماتریس ضرایب را نشان می‌دهد. در این پژوهش، این پارامتر به‌عنوان یک پارامتر آموزش پذیر تعریف شده و با تغییرات در طول آموزش، فرکانس غالب ویژگی‌های ایجادشده توسط نگاشت فوریه را کنترل می کند.

$$\gamma(v) = \begin{bmatrix} \cos(Bv) \\ \sin(Bv) \end{bmatrix} \quad (۱۱)$$

$$B \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_{ff}^2\right) \quad (۱۲)$$

همچنین، زاویه حمله به‌صورت سینوس و کسینوس وارد شبکه می‌شود. مشخصات لایه ورودی در شکل ۲ نمایش داده‌شده است. همان‌طور که در شکل نشان داده‌شده است، تمامی ورودی‌ها به‌جز زاویه حمله، شامل مختصات مکانی و عدد رینولدز با استفاده از مقادیر بیشینه و کمینه متناظر خود نرمال‌سازی شده و به بازه $[-1, 1]$ نگاشت می‌شوند. در زاویه حمله به دلیل استفاده از توابع سینوس و کسینوس برای نمایش آن در لایه ورودی، مقادیر حاصل به‌صورت ذاتی در بازه $[-1, 1]$ قرار می‌گیرند. بنابراین نیازی به نرمال‌سازی ندارد. تابع خطای شبکه عصبی، شامل تابع خطای معادلات حاکم و شرایط مرزی بوده که به ترتیب با استفاده از روابط (۱۳) و (۱۴) نمایش داده‌شده است. در این روابط، N_f و N_{bk} به ترتیب تعداد نقاط درون دامنه و روی مرزها را نشان می‌دهند. هدف از آموزش شبکه عصبی، کمینه‌سازی هم‌زمان این توابع هزینه بوده تا علاوه بر انطباق

---

[1] Chord
[2] Reynolds
[3] Fourier feature mapping
[4] Fourier feature scale


با شرایط مرزی، معادلات حاکم را نیز در سراسر دامنه ارضا کند. در مسئله مورد بررسی، معادلات حاکم شامل معادله پیوستگی، پایستگی مومنتوم در جهت x و y بوده که در روابط (۱)، (۲) و (۳) نشان داده‌شده است.

$$\mathcal{L}_{PDE} = \frac{1}{N_f}\sum_{j=1}^{N_f}|\mathcal{N}[u;\lambda]|^2 \qquad (۱۳)$$

$$\mathcal{L}_{BC} = \frac{1}{N_{bk}}\sum_{j=1}^{N_{bk}}|\mathcal{B}_k[u] - g_k(\mathbf{x})\ |^2 \qquad (۱۴)$$

درنتیجه، خطای کل شبکه عصبی، با استفاده از وزن دهی تطبیقی[۹] به‌صورت رابطه (۱۵) محاسبه می شود.[۶]

$$\mathcal{L}_{total} = \omega_{PDE}\mathcal{L}_{PDE} + \omega_{BC}\mathcal{L}_{BC} \qquad (۱۵)$$



شکل ۲. ورودی شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک استفاده شده

پارامترهای ورودی شبکه و بازه تغییرات مربوطه در جدول ۲ مشخص‌شده است.


جدول ۲. بازه تغییرات پارامترهای ورودی شبکه عصبی

[۹] Adaptive weighting [۶]

پارامتر	کمینه	بیشینه
عدد رینولدز، Re	۱۷۰	۲۳۰
زاویه حمله، α (°)	۵	۱۳

۳. نتایج

به‌منظور آموزش شبکه ارائه‌شده، از ۲۰۰۰۰ تکرار از بهینه‌ساز Adam و حداکثر ۱۰۰۰ گام بهینه‌ساز L-BFGS در نظر گرفته شده است. در فاز استفاده از بهینه‌ساز L-BFGS ضریب تغییرات تابع خطا در ۵۰ گام آخر محاسبه شده و چنانچه مقدار این ضریب کمتر از 10^{-5} باشد، تابع خطا در بازه مورد بررسی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای نداشته و فرآیند آموزش متوقف می‌شود. همچنین، در ابتدای آموزش تعداد ۲۵۰۰۰ نقطه در دامنه انتخاب‌شده و در طول آموزش با استفاده از نمونه‌برداری تطبیقی مبتنی بر باقی‌مانده (Lu et al., 2021) تعداد نقاط به ۴۰۰۰۰ افزایش یافت. همچنین، شبیه‌سازی‌ها بر روی یک پردازنده گرافیکی RTX 5090 اجراشده است. شکل ۳ روند تغییرات تابع خطا در طول آموزش را نشان می‌دهد. این نمودار نشان می‌دهد میزان خطا به میزان کمتری از مرتبه 10^{-4} کاهش‌یافته و نشان می‌دهد حل همگرا [8] شده است.



شکل ۳. نمودار روند تغییرات تابع خطا در طول آموزش

به‌منظور بررسی عملکرد شبکه ارائه‌شده، عملکرد آن برای تعدادی نمونه از فضای پارامتری ارزیابی شده است. مشخصات نمونه‌های مورد بررسی در جدول ۴ ارائه‌شده است.


جدول ۴. نمونه های مورد بررسی

	Re	α (°)
نمونه ۱	۲۳۰	۱۰
نمونه ۲	۲۰۰	۱۲/۵

[9] [9] Residual-based adaptive refinement (RAR)[7] [9] Converge [8]

نمونه ۳	۱۷۰	۷/۵


نتایج پیش‌بینی شبکه با حل حاصل از شبیه‌سازی دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) و نرم‌افزار انسیس فلوئنت[۹] مقایسه شده‌اند. بدین منظور، مقایسه سرعت در مقاطع مختلف در شکل‌های ۴ تا ۶ نمایش داده‌شده‌اند.




شکل ۴. مقایسه سرعت افقی در مقاطع مختلف در نمونه ۱

[۹] Computational Fluid Dynamics

[۱] ANSYS Fluent




شکل ۵. مقایسه سرعت افقی در مقاطع مختلف در نمونه ۲




شکل ۶. مقایسه سرعت افقی در مقاطع مختلف در نمونه ۳


شکل‌های ۴ تا ۶ نشان می‌دهند توزیع مؤلفه افقی سرعت در مقاطع مختلف پیش از ایرفویل، در محدوده ایرفویل و پس از آن تطابق خوبی با نتایج حاصل از شبیه‌سازی‌های CFD دارد. میدان‌های پیش‌بینی شده توسط شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک، ازجمله میدان‌های سرعت افقی (u)، سرعت عمودی (v) و فشار (p)، در شکل‌های ۷ تا ۹ با نتایج شبیه‌سازی CFD مقایسه شده اند.



شکل ۷. مقایسه میدان‌های سرعت و فشار در نمونه ۱



شکل ۸. مقایسه میدان‌های سرعت و فشار در نمونه ۲



شکل ۹. مقایسه میدان‌های سرعت و فشار در نمونه ۳

نتایج نمایش داده‌شده در شکل‌های ۷ تا ۹ نشان می‌دهد روش ارائه‌شده به ازای ترکیب‌های مختلف پارامترهای ورودی، دقت مناسبی در پیش‌بینی میدان‌های سرعت و فشار دارد. جداول ۵ و ۶ مقادیر پیش‌بینی شده ضرایب برآ و پسا در نمونه‌های مختلف را با حل عددی مقایسه می‌کنند. نتایج نشان می‌دهد ضرایب آیرودینامیکی پیش‌بینی شده توسط شبکه در اغلب نمونه‌ها تطابق قابل قبولی با نتایج حل عددی دارد. در پیش‌بینی ضریب برآ، خطای نسبی حداکثر مقدار ۱۴/۶۵ درصد و در پیش بینی ضریب پسا، این خطا به حدود ۹/۰۳ درصد می رسد. این مقادیر نشان می دهد میزان خطای پیش بینی ضرایب در روش ارائه شده از ۱۵ درصد فراتر نرفته و مقدار قابل‌قبولی دارد.

جدول ۵. مقایسه مقدار ضریب برآ پیش‌بینی شده با حل عددی

	PINN	CFD	خطای نسبی (%)
نمونه ۱	۰/۵۴۶۲	۰/۵۵۴۱	۱/۴۲۵۷
نمونه ۲	۰/۴۹۴۶	۰/۴۸۰۸	۲/۷۹۰۱
نمونه ۳	۰/۲۷۹۲	۰/۲۳۸۳	۱۴/۶۴۹۰

جدول ۶. مقایسه مقدار ضریب پسا پیش‌بینی شده با حل عددی

	PINN	CFD	خطای نسبی
نمونه ۱	۰/۳۶۱۲	۰/۳۲۸۶	۹/۰۲۵۵
نمونه ۲	۰/۳۳۷۳	۰/۳۰۷۷	۸/۷۷۵۶

نمونه ۳	۰/۲۴۱۹	۰/۲۲۸۶	۵/۴۹۸۱

۴. نتایج

در این پژوهش، با استفاده از یک شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک ۱۴ لایه با ۱۲۸ نورون در هر لایه میدان های سرعت و فشار جریان در آبشار ایرفویل های NACA 0012 بررسی شد. این شبکه به صورت پارامتری تعریف شده و پارامتر های ورودی آن عدد رینولدز و زاویه حمله می باشند. پس از آموزش این شبکه، نمونه های مختلفی از بازه تغییرات پارامتر های ورودی نمونه برداری شده و عملکرد شبکه در تخمین میدان های سرعت و فشار ارزیابی شد. نتایج نشان داد در تمامی نمونه های انتخاب شده، شبکه عصبی مبتنی بر فیزیک عملکرد مناسبی نشان داده و نتایج به طور تقریبی با نتایج حاصل از حل CFD تطابق دارند.

منابع

Cao, W., Tang, S., Ma, Q., Ouyang, W., & Zhang, W. (2025). A surrogate model based on parametric neural network solvers for laminar flows around aerofoils. *Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics*, *19*(1), 2559110.

Lei, G., Exposito, D., & Mao, X. (2026). Discontinuity-aware KAN-based physics-informed neural networks. *Journal of Computational physics*, 115185.

Lu, L., Meng, X., Mao, Z., & Karniadakis, G. E. (2021). DeepXDE: A deep learning library for solving differential equations. *SIAM review*, *63*(1), 208-228.

Manfredi, P. (2026). Polynomial chaos vs kernel machine learning methods for uncertainty quantification: A comparative study and benchmarking with the hybrid PCE-GPR approach. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *449*, 118523.

Parekh, J., & Verstappen, R. (2023). Quantification and propagation of model-form uncertainties in RANS turbulence modeling via intrusive polynomial chaos. *International Journal for Uncertainty Quantification*, *13*(2).

Psaros, A. F., Meng, X., Zou, Z., Guo, L., & Karniadakis, G. E. (2023). Uncertainty quantification in scientific machine learning: Methods, metrics, and comparisons. *Journal of Computational physics*, *477*, 111902.

Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational physics*, *378*, 686-707.

Soibam, J., Aslanidou, I., Kyprianidis, K., & Fdhila, R. B. (2024). Inverse flow prediction using ensemble PINNs and uncertainty quantification. *International Journal of Heat and Mass Transfer*, *226*, 125480.

Sun, Y., Sengupta, U., & Juniper, M. (2023). Physics-informed deep learning for simultaneous surrogate modeling and PDE-constrained optimization of an airfoil geometry. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *411*, 116042.

Wang, S., Wang, H., & Perdikaris, P. (2021). On the eigenvector bias of Fourier feature networks: From regression to solving multi-scale PDEs with physics-informed neural networks. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *384*, 113938.

Zhang, J. (2021). Modern Monte Carlo methods for efficient uncertainty quantification and propagation: A survey. *Wiley Interdisciplinary Reviews: Computational Statistics*, *13*(5), e1539.

Zou, Z., Meng, X., & Karniadakis, G. E. (2025). Uncertainty quantification for noisy inputs–outputs in physics-informed neural networks and neural operators. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, *433*, 117479.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

پایش شاخص‌های سلامت طیور با استفاده از پردازش تصویر و یادگیری ماشین

مهران علی‌نیا[1]، فرشته پورآهنگریان(نویسنده مسئول)[2]

[1]گروه مهندسی برق، دانشگاه آیندگان،تنکابن،ایران

[2] گروه مهندسی برق، دانشگاه آیندگان،تنکابن،ایران f.ahangaryan@gmail.com

چکیده

بیماری‌های طیور از مهم‌ترین عوامل کاهش بهره‌وری و افزایش تلفات در صنعت پرورش طیور محسوب می‌شوند و تشخیص سریع آن‌ها نقش مهمی در کنترل شیوع بیماری و کاهش خسارات اقتصادی دارد. روش‌های سنتی تشخیص، عمدتاً به مشاهده انسانی و آزمایش‌های تخصصی وابسته‌اند و از نظر سرعت، هزینه و مقیاس‌پذیری با محدودیت‌هایی مواجه هستند. پژوهش حاضر با هدف توسعه یک روش هوشمند برای تشخیص خودکار بیماری‌های طیور از تصاویر مدفوع، یک معماری ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی کانولوشنیResNet-18 ، تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و شبکه حافظه بلندمدت (LSTM) ارائه می‌کند. در این چارچوب، ابتدا ویژگی‌های عمیق تصاویر توسط ResNet-18 استخراج شد. سپس PCA با حفظ حداقل ۹۵ درصد واریانس داده‌ها، ویژگی‌های زاند و همبسته را حذف و ابعاد فضای ویژگی را کاهش داد. در مرحله بعد، ویژگی‌های منتخب به LSTM منتقل شدند و در نهایت طبقه‌بندی چهارکلاسه با استفاده از لایه‌های کاملاً متصل و تابع Softmax انجام گرفت. داده‌های پژوهش از مجموعه‌داده Kaggle شامل تصاویر چهار کلاس مرغ سالم، نیوکاسل، سالمونلا و کوکسیدیوز تهیه شد. عملکرد مدل با استفاده ازAccuracy ، Precision، Recall، F1-Scoreو ماتریس درهم‌ریختگی ارزیابی گردید. مدل پیشنهادی به دقت اعتبارسنجی ۹۵٫۹ درصد دست یافت و میانگینPrecision ، Recallو-F1 Scoreبه‌ترتیب ۹۴، ۹۳ و ۹۴ درصد گزارش شد. نتایج همچنین نشان داد استفاده از PCA علاوه بر کاهش ابعاد ویژگی‌ها، موجب کاهش بار محاسباتی و افزایش کارایی ساختار ترکیبی شد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که ترکیب استخراج ویژگی عمیق، کاهش ابعاد و مدل‌سازی مبتنی بر LSTM می‌تواند چارچوب مناسبی برای توسعه سامانه‌های هوشمند و کم‌مصرف پایش سلامت طیور فراهم کند.

واژه‌های کلیدی :بیماری‌های طیور، پردازش تصویر، یادگیری عمیق، ResNet-18، PCA ، LSTM

۱-مقدمه

صنعت پرورش طیور یکی از بخش‌های مهم تأمین پروتئین حیوانی است و بروز بیماری‌هایی مانند نیوکاسل، سالمونلا و کوکسیدیوز می‌تواند موجب کاهش رشد، کاهش تولید و افزایش تلفات شود. ازاین‌رو، تشخیص سریع بیماری و پایش مستمر سلامت گله از اهمیت بالایی برخوردار است[۱].

روش‌های سنتی تشخیص بیماری عمدتاً بر مشاهده علائم، بررسی وضعیت ظاهری پرنده و آزمایش‌های تخصصی متکی هستند. اگرچه این روش‌ها از نظر تشخیصی ارزشمندند، وابستگی به نیروی متخصص، هزینه و زمان مورد نیاز و دشواری پایش مستمر گله، استفاده از روش‌های خودکار را ضروری‌تر کرده است[۱].

پیشرفت هوش مصنوعی و یادگیری عمیق، امکان تحلیل خودکار تصاویر و استخراج ویژگی‌های پیچیده را فراهم کرده است. در سال‌های اخیر، شبکه‌های عصبی کانولوشنی و روش‌های مبتنی بر یادگیری عمیق در حوزه تشخیص و پایش بیماری‌های طیور مورد توجه قرار گرفته‌اند [۲].

یکی از روش‌های مؤثر در یادگیری عمیق، Transfer Learningاست که امکان استفاده از دانش یک مدل آموزش‌دیده روی مجموعه‌داده بزرگ و تطبیق آن با یک مسئله تخصصی جدید را فراهم می‌کند [۳]. این رویکرد به‌ویژه در شرایطی که مجموعه‌داده تخصصی محدود باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.در میان معماری‌هایCNN ، شبکه ResNetبا استفاده از اتصال‌های باقیمانده امکان آموزش شبکه‌های عمیق‌تر را فراهم کرده است این معماری در مسائل مختلف طبقه‌بندی تصویر عملکرد مناسبی نشان داده و به همین دلیل در پژوهش حاضر از نسخه ResNet-18 برای استخراج ویژگی استفاده شد[٤].

مطالعات انجام‌شده در زمینه تشخیص بیماری از تصاویر مدفوع طیور نیز نشان داده‌اند که روش‌های یادگیری عمیق می‌توانند برای تفکیک بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند Machuve .و همکاران تشخیص بیماری‌های طیور را از تصاویر مدفوع بررسی کرده و کلاس‌های سالم، کوکسیدیوز، سالمونلا و نیوکاسل را مورد مطالعه قرار دادند[٤].

در مطالعه‌ای دیگر، ترکیب YOLOv3 و ResNet50 برای تشخیص و طبقه‌بندی بیماری از تصاویر مدفوع مرغ مورد استفاده قرار گرفت و عملکرد بالایی گزارش شد [٥].

همچنین مطالعات مروری، کاربرد گسترده CNN و سایر مدل‌های یادگیری عمیق را در پایش سلامت و مدیریت طیور نشان داده‌اند [٦].

با وجود این پیشرفت‌ها، ویژگی‌های استخراج‌شده از شبکه‌های عمیق می‌توانند دارای ابعاد بالا و اطلاعات تکراری باشند. بنابراین، استفاده از روش‌های کاهش ابعاد می‌تواند موجب کاهش پیچیدگی فضای ویژگی شود PCA .یکی از روش‌های شناخته‌شده در این زمینه است که امکان حفظ بخش عمده واریانس داده با تعداد کمتری از مؤلفه‌ها را فراهم می‌کند [۷].

از سوی دیگر، استفاده از LSTM می‌تواند امکان مدل‌سازی روابط میان مؤلفه‌های ویژگی را فراهم کند LSTM .یک معماری بازگشتی است که برای یادگیری وابستگی‌های موجود در توالی‌ها طراحی شده است [۷].

با وجود این پیشرفت‌ها، افزایش ابعاد ویژگی‌های استخراج‌شده توسط شبکه‌های عمیق می‌تواند هزینه محاسباتی و پیچیدگی مدل را افزایش دهد. از سوی دیگر، استفاده از یک شبکه کانولوشنی به‌تنهایی ممکن است نتواند تمام روابط موجود در نمایش ویژگی‌ها را مدل‌سازی کند. بر همین اساس، پژوهش حاضر یک معماری سه‌مرحله‌ای شامل ResNet-18، PCAو LSTM ارائه می‌کند. در این معماری، ResNet-18برای استخراج ویژگی‌های مکانی، PCAبرای فشرده‌سازی و حذف ویژگی‌های زائد و LSTMبرای مدل‌سازی روابط موجود میان ویژگی‌های منتخب استفاده می‌شود.

هدف اصلی پژوهش، بررسی قابلیت این معماری ترکیبی در تشخیص چهار کلاس شامل مرغ سالم، نیوکاسل، سالمونلا و کوکسیدیوز از روی تصاویر مدفوع است.

۲-مطالعات پیشین

مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد استفاده از هوش مصنوعی و بینایی ماشین در پایش سلامت طیور در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است . روش‌هاییماندCNN ، SVM، ResNet، DenseNet، YOLOو مدل‌های ترکیبی برای تشخیص بیماری، طبقه‌بندی وضعیت سلامت و پایش رفتار طیور مورد استفاده قرار گرفته‌اند[۸].

در یک مطالعه، روش مبتنی بر CNN-SVM با استفاده از تصاویر RGB و مادون‌قرمز و تکنیک افزایش داده، دقت ۹۳٫۶ درصد را برای طبقه‌بندی سلامت مرغ به سه کلاس گزارش کرده است [۹].

همچنین، پژوهشی با استفاده از YOLOv3 و ResNet50 به تشخیص بیماری‌های سالمونلا، کوکسیدیوز، نیوکاسل و وضعیت سالم از تصاویر مدفوع پرداخته است [۹]. این مطالعه از نظر نوع داده و هدف، به پژوهش حاضر نزدیک‌تر است.در حوزه پایش هوشمند نیز استفاده ازYOLOv10 ، Edge AIو IoT برای پایش، شمارش و تشخیص رفتارهای غیرعادی طیور مورد بررسی قرار گرفته است [۱۰].

از سوی دیگر، مطالعات مروری بر کاربرد یادگیری عمیق در پرورش طیور نشان داده‌اند که معماری‌هایی مانندResNet ، DenseNet، MobileNet، YOLOو مدل‌های ترکیبی CNN-LSTM ظرفیت مناسبی برای کاربردهای مختلف پایش سلامت طیور دارند[۱۱].

با وجود نتایج مطلوب، تحلیل مطالعات پیشین نشان می‌دهد که بسیاری از پژوهش‌ها بر مجموعه‌داده‌های محدود و کنترل‌شده انجام شده‌اند و قابلیت تعمیم مدل‌ها در شرایط واقعی مرغداری همچنان یک چالش مهم محسوب می‌شود . همچنین، کمبود داده‌های چندوجهی شامل تصاویرRGB ، تصاویر حرارتی و داده‌های صوتی از دیگر محدودیت‌های مطرح‌شده در مطالعات پیشین است. وجه تمایز پژوهش حاضر، استفاده هم‌زمان از ResNet-18 برای استخراج ویژگی، PCAبرای کاهش ابعاد و LSTM برای پردازش ویژگی‌های منتخب است. هدف این ترکیب، حفظ اطلاعات مؤثر و در عین حال کاهش ویژگی‌های زائد پیش از مرحله مدل‌سازی است.

۳-روش‌ها

۳-۱ مجموعه‌داده

داده‌های مورد استفاده از پایگاه داده Kaggle تهیه شدند و شامل تصاویر مدفوع طیور در چهار کلاس زیر بودند:


1. مرغ سالم
2. نیوکاسل
3. سالمونلا
4. کوکسیدیوز

مجموعه‌داده مورد استفاده شامل ٦٨١٨ تصویر می باشد. تصاویر پس از سازمان‌دهی و آماده‌سازی برای ورود به مدل مورد استفاده قرار گرفتند. یکی از محدودیت‌های مجموعه‌داده، عدم توازن کامل میان کلاس‌ها بود؛ به‌طوری که تعداد نمونه‌های کلاس سالم نسبت به برخی کلاس‌های بیمار بیشتر گزارش شده است. این مسئله می‌تواند بر عملکرد مدل در کلاس‌های اقلیت اثرگذار باشد.

۳-۲پیش‌پردازش و افزایش داده

پیش از ورود تصاویر به شبکه، عملیات پیش‌پردازش شامل تغییر اندازه تصاویر به ٤٨٠×٤٨٠ پیکسل و نرمال‌سازی مقادیر پیکسل‌ها از بازه ۰ تا ۲۵۵ به بازه ۰ تا ۱ انجام شد. برای افزایش تنوع داده‌های آموزشی و کاهش بیش‌برازش، از روش‌های افزایش داده شامل چرخش، برش تصادفی، تغییر روشنایی و تغییر مقیاس استفاده شد.

فرآیند کلی روش پیشنهادی به صورت زیر تعریف شد:



شکل .1 فلوچارت مراحل پیش‌پردازش تصاویر

۳-۳معماری پیشنهادی

هدف اصلی این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی یک معماری ترکیبی مبتنی بر یادگیری عمیق برای تشخیص بیماری‌های طیور از روی تصاویر مدفوع است. در این راستا، به‌منظور بهره‌گیری از مزایای شبکه‌های عصبی کانولوشنی در استخراج ویژگی، کاهش پیچیدگی داده‌ها و افزایش دقت طبقه‌بندی، معماری پیشنهادی از ترکیب سه روش ResNet-18، تحلیل مؤلفه‌های اصلی (PCA) و شبکه حافظه بلندمدت کوتاه‌مدت(LSTM)تشکیل شده است.

در این معماری، ابتدا تصاویر پیش‌پردازش‌شده وارد شبکه ResNet-18 می‌شوند تا ویژگی‌های عمیق و معنادار از آن‌ها استخراج شود. سپس بردارهای ویژگی استخراج‌شده به روش PCA کاهش بُعد می‌یابند تا اطلاعات تکراری و کم‌اهمیت حذف شده و تنها مؤلفه‌های اصلی حفظ شوند. در ادامه، ویژگی‌های کاهش‌یافته به شبکه LSTM منتقل می‌شوند تا وابستگی میان ویژگی‌ها مدل‌سازی شده و در نهایت طبقه‌بندی تصاویر در چهار کلاس بیماری انجام گیرد. این ترکیب علاوه بر کاهش هزینه محاسباتی، موجب افزایش دقت، کاهش بیش‌برازش و بهبود قابلیت تعمیم مدل می‌شود. بردار ویژگی استخراج‌شده توسط CNN پس از کاهش ابعاد با PCA به شبکه LSTM ارسال شد تا روابط میان ویژگی‌های منتخب را فراگیرد و فرآیند طبقه‌بندی بهبود یابد.



شکل .2 فلوچارت کلی معماری پیشنهادی

۴-۳ استخراج ویژگی باResNet-18

در مرحله نخست، از شبکه عصبی کانولوشنی **ResNet-18**برای استخراج ویژگی‌های عمیق تصاویر مدفوع طیور استفاده شد. شبکه‌های عصبی کانولوشنی قادرند ویژگی‌های تصویری را به‌صورت سلسله‌مراتبی استخراج کنند؛ به‌طوری‌که لایه‌های ابتدایی معمولاً الگوهای ساده‌تر مانند لبه‌ها و بافت‌ها و لایه‌های عمیق‌تر ویژگی‌های سطح بالاتر و متمایزکننده‌تر را یاد می‌گیرند. استفاده از چنین نمایش عمیقی می‌تواند برای تشخیص تفاوت‌های ظاهری میان نمونه‌های سالم و بیمار مفید باشد [۱۲].

معماری ResNet توسط He و همکاران معرفی شد و ایده اصلی آن استفاده از **Residual Learning**و اتصال‌های میان‌بُر (Shortcut/Skip Connections) است. در یک شبکه معمولی، هر مجموعه از لایه‌ها باید نگاشت مستقیم موردنظر را یاد بگیرد؛

درحالی‌که درResNet ، این لایه‌ها به‌جای یادگیری مستقیم نگاشت، می‌توانند تابع باقیمانده نسبت به ورودی را یاد بگیرند. این ساختار به بهینه‌سازی شبکه‌های عمیق‌تر کمک می‌کند و مشکل دشواری آموزش ناشی از افزایش عمق را کاهش می‌دهد .

در پژوهش حاضر از نسخه 18لایه‌ای ResNet استفاده شد. انتخاب ResNet-18 در مقایسه با معماری‌های بسیار عمیق‌تر، با هدف ایجاد تعادل میان قدرت استخراج ویژگی و هزینه محاسباتی انجام شد. این ویژگی برای کاربردهای عملی و توسعه سامانه‌هایی که منابع محاسباتی محدودی دارند اهمیت دارد.

همچنین، ResNet-18در این پژوهش به‌عنوان استخراج‌کننده ویژگی مورد استفاده قرار گرفت و بخش طبقه‌بندی نهایی آن برای مسئله چهارکلاسه حاضر کنار گذاشته شد. به این ترتیب، تصویر ورودی پس از عبور از لایه‌های کانولوشنی و بلوک‌های باقیمانده، به یک نمایش ویژگی فشرده تبدیل می‌شود. سپس این نمایش به مرحله PCA منتقل می‌شود.


استفاده از Transfer Learningنیز امکان بهره‌گیری از ویژگی‌های آموخته‌شده توسط شبکه روی مجموعه‌داده بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. در این پژوهش، این رویکرد در کنار Fine-Tuningبه کار گرفته شد تا ویژگی‌های استخراج‌شده با ویژگی‌های خاص تصاویر بیماری‌های طیور سازگار شوند. اهمیت این موضوع در مطالعه حذف مؤلفه‌ها نیز مشاهده شد؛ به‌طوری‌که حذف Transfer Learning موجب کاهش قابل توجه عملکرد مدل شد.

۳٫۵-کاهش ابعاد با PCA

پس از استخراج ویژگی توسطResNet-18 ، ویژگی‌های حاصل می‌توانند دارای ابعاد نسبتاً بالا و اطلاعات همبسته یا زائد باشند. بنابراین، در مرحله بعد از تحلیل مؤلفه‌های اصلی (Principal Component Analysis; PCA) استفاده شد.

PCAیک روش شناخته‌شده برای تبدیل مجموعه‌ای از متغیرهای همبسته به مجموعه‌ای از مؤلفه‌های جدید است که در آن مؤلفه‌ها به ترتیب میزان واریانس داده مرتب می‌شوند [۱۳]. استفاده از PCA در این پژوهش با هدف کاهش ابعاد فضای ویژگی، حذف بخشی از اطلاعات تکراری و حفظ بیشترین میزان اطلاعات مؤثر انجام شد.

در این پژوهش، تعداد مؤلفه‌های PCA به‌گونه‌ای انتخاب شد که حداقل ۹۵ درصد واریانس داده‌ها حفظ شود. بنابراین، ویژگی‌های کاهش‌یافته بدون حذف بخش عمده اطلاعات مفید به مرحله بعد منتقل شدند.



شکل .3 تحلیل واریانس تجمعی برای تعیین تعداد مؤلفه‌های PCA

۳-۶ مدل‌سازی با LSTM و طبقه‌بندی

پس از کاهش ابعاد، ویژگی‌های منتخب PCA به‌عنوان ورودی شبکه Long Short-Term Memory (LSTM)در نظر گرفته شدند .LSTM یکی از انواع شبکه‌های عصبی بازگشتی است که توسط Hochreiter و Schmidhuber معرفی شد و برای یادگیری وابستگی‌های بلندمدت در داده‌های ترتیبی طراحی شده است [۱٤]. معماری LSTM با استفاده از سازوکارهای دروازه‌ای، امکان کنترل جریان اطلاعات و حفظ یا فراموش‌کردن اطلاعات در طول توالی را فراهم می‌کند .

مزیت اصلی LSTM نسبت بهRNN های ساده، توانایی بهتر آن در حفظ اطلاعات مرتبط در فواصل طولانی و کاهش مشکل محوشدن گرادیان در فرایند آموزش است. در ساختارLSTM ، اطلاعات ورودی از طریق سازوکارهایی مانند دروازه ورودی، دروازه فراموشی و دروازه خروجی کنترل می‌شوند و وضعیت سلول امکان انتقال اطلاعات مهم در طول توالی را فراهم می‌کند [۱۵]. مقاله اصلی LSTM نشان می‌دهد که این معماری برای یادگیری وابستگی‌های طولانی‌مدت و مقابله با کاهش جریان گرادیان طراحی شده است .

در پژوهش حاضر، استفاده از LSTM به این معنا نیست که تصاویر به‌صورت ویدئویی یا زمانی پردازش می‌شوند؛ بلکه بردار ویژگی حاصل از PCA به شکل یک توالی از مؤلفه‌های ویژگی سازمان‌دهی می‌شود .بنابراین، LSTMوظیفه مدل‌سازی روابط و وابستگی‌های موجود میان مؤلفه‌های منتخب ویژگی را بر عهده می‌گیرد. این رویکرد باعث می‌شود مرحله طبقه‌بندی تنها بر اساس یک نمایش خام و با ابعاد بالا انجام نشود، بلکه از یک نمایش فشرده‌شده و سازمان‌یافته از ویژگی‌های استخراج‌شده استفاده کند.

بنابراین، نقش LSTM در معماری پیشنهادی، یادگیری روابط میان مؤلفه‌های ویژگی کاهش‌یافته است و نه استخراج مستقیم ویژگی‌های مکانی تصویر. استخراج ویژگی‌های مکانی توسط ResNet-18 انجام می‌شود و PCA نیز پیش از ورود داده‌ها بهLSTM ، فضای ویژگی را فشرده می‌کند.

۴- معیارهای ارزیابی

به‌منظور ارزیابی عملکرد مدل پیشنهادی، از معیارهای دقت(Accuracy) ، صحت(Precision) ، بازخوانی(Recall) ، امتیاز F1 (F1-Score) و همچنین ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) استفاده شد.

دقت، میزان پیش‌بینی‌های صحیح مدل نسبت به کل نمونه‌ها را نشان می‌دهد. صحت بیانگر نسبت پیش‌بینی‌های صحیح مثبت به کل نمونه‌هایی است که مدل به‌عنوان مثبت پیش‌بینی کرده است. بازخوانی توانایی مدل در شناسایی صحیح نمونه‌های متعلق به هر کلاس را اندازه‌گیری می‌کند. همچنین، امتیاز F1 میانگین هارمونیک Precision و Recallبوده و تعادل میان این دو معیار را نشان می‌دهد.

(1) **Accuracy:** نسبت پیش بینی های صحیح به کل نمونه ها است

$$Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$$

(2) Precision :نشان می دهد از میان نمونه هایی که مدل مثبت پیش بینی کرده است، چه نسبتی واقعاً مثبت بود ه اند

$$Precision = TP / (TP + FP)$$

(3) Recall: میزان توانایی مدل در شناسایی نمونه های واقعاً مثبت را نشان می دهد

$$Recall = TP / (TP + FN)$$

(4) F1-score میانگین هارمونیک Precision و Recall است

$$F1\text{-}Score = 2 \times (Precision \times Recall) / (Precision + Recall)$$

در این روابط، TPبیانگر تعداد نمونه‌های مثبت است که به‌درستی شناسایی شده‌اند، TNتعداد نمونه‌های منفی است که به‌درستی شناسایی شده‌اند، FPتعداد نمونه‌های منفی است که به‌اشتباه مثبت تشخیص داده شده‌اند و FN تعداد نمونه‌های مثبتی است که مدل آن‌ها را به‌اشتباه منفی طبقه‌بندی کرده است.


همچنین، ماتریس درهم‌ریختگی برای بررسی جزئی‌تر عملکرد مدل در هر یک از چهار کلاس شامل مرغ سالم، نیوکاسل، سالمونلا و کوکسیدیوز به کار گرفته شد.

۵-نتایج

۵-۱روند آموزش و اعتبارسنجی

نتایج آموزش نشان داد که دقت مدل در طول فرآیند یادگیری افزایش یافته و مقدار Loss به‌صورت تدریجی کاهش پیدا کرده است. دقت نهایی آموزش حدود ۰٫۸۹ و دقت اعتبارسنجی در محدوده ۰٫۹۵ گزارش شد. همچنین Loss آموزش حدود ۰٫۵۵ و Loss اعتبارسنجی حدود ۰٫٤۰ بود.

فاصله نسبتاً محدود میان منحنی‌های آموزش و اعتبارسنجی و عدم افزایش ناگهانی Loss اعتبارسنجی در مراحل پایانی، نشانه‌ای از پایداری فرآیند یادگیری و عدم مشاهده بیش‌برازش قابل توجه است.



شکل .4 تغییرات دقت آموزش و اعتبارسنجی در طول دوره‌های آموزش.

۵-۲ عملکرد مدل در کلاس‌های مختلف

مدل پیشنهادی در مرحله اعتبارسنجی به دقت 95.9درصد دست یافت. همچنین میانگین معیارهایPrecision ، Recallو F1-Score به‌ترتیب 94، ۹۳ و ۹٤ درصد به دست آمد.

بررسی عملکرد مدل در سطح کلاس‌ها نشان داد که «مرغ سالم» بیشترین میزان صحت طبقه‌بندی را داشته است، درحالی‌که کلاس «کوکسیدیوز» پایین‌ترین عملکرد نسبی را در میان کلاس‌های مورد بررسی نشان داد.

این تفاوت عملکرد می‌تواند به شباهت ویژگی‌های بصری برخی نمونه‌های بیماری و تفاوت در ویژگی‌های تصاویر مربوط باشد.

جدول .1 عملکرد مدل پیشنهادی در چهار کلاس

کلاس	Precision	Recall	F1-Score
مرغ سالم	0.97	0.96	0.96
نیوکاسل	0.93	0.92	0.92
سالمونلا	0.94	0.93	0.93
کوکسیدیوز	0.91	0.90	0.91
میانگین	0.94	0.93	0.94

۳-۵ تحلیل ماتریس درهم‌ریختگی

ماتریس درهم‌ریختگی چهارکلاسه برای بررسی الگوی خطاهای مدل مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر قطر اصلی نشان‌دهنده نمونه‌هایی هستند که به‌درستی طبقه‌بندی شده‌اند، در حالی که مقادیر خارج از قطر نشان‌دهنده خطاهای طبقه‌بندی میان کلاس‌ها هستند.

تحلیل ماتریس نشان داد مدل در کلاس‌های دارای نمونه بیشتر، به‌ویژه مرغ سالم، عملکرد بهتری دارد. در مقابل، کلاس‌های دارای داده کمتر با کاهش جزئی Recall مواجه شدند.

تغییرات نور و تفاوت در بافت تصاویر نیز از عوامل مؤثر بر خطاهای طبقه‌بندی عنوان شده‌اند.



شکل .5 ماتریس درهم‌ریختگی چهارکلاسه مدل پیشنهادی.

۴-۵ مطالعه حذف مؤلفه‌ها

به‌منظور بررسی تأثیر هر یک از اجزای مدل بر عملکرد نهایی، مطالعه حذف مؤلفه‌ها (Ablation Study) انجام شد .نتایج نشان داد که مدل کامل با دستیابی به دقت ۹۵/۹ درصد، بهترین عملکرد را در میان پیکربندی‌های مورد بررسی دارد.حذف Data Augmentation موجب کاهش دقت به ۹۲/۰ درصد شد، در حالی که حذف Transfer Learningبیشترین افت عملکرد را ایجاد کرد و دقت مدل را به ۷۸/۰ درصد کاهش داد.

همچنین، حذف Fine-Tuning و Learning Rate Scheduler به‌ترتیب موجب کاهش دقت به ۸۸/۵ درصد و ۹۳/۲ درصد شد.این نتایج نشان می‌دهد که هر یک از مؤلفه‌های به‌کاررفته در فرآیند آموزش و بهینه‌سازی مدل در دستیابی به عملکرد نهایی نقش دارند .در میان آن‌ها، Transfer Learningبیشترین تأثیر را بر عملکرد مدل نشان داد؛ به‌گونه‌ای که حذف آن با کاهش قابل توجه دقت همراه بود .همچنین، نتایج حاصل از حذف Data Augmentation بیانگر اهمیت افزایش تنوع داده‌های آموزشی در بهبود عملکرد مدل است.

پیکربندی مدل	ماژول‌ها				دقت (Accuracy) (%)	صحت (Precision) (%)	حساسیت (Recall) (%)	امتیاز F1 (F1 Score) (%)
	افزایش داده (Data Augmentation)	یادگیری انتقالی ResNet-18 (Transfer Learning (ResNet-18))	تنظیم دقیق (لایه‌های آخر) (Fine-Tuning last 50 layers)	زمان‌بندی نرخ یادگیری (Learning Rate Scheduler)				
مدل کامل (همه ماژول‌ها)	✓	✓	✓	✓	95.9	96.1	95.4	95.7
- حذف افزایش داده	✗	✓	✓	✓	92.0	92.5	91.0	91.7
- حذف یادگیری انتقالی (ResNet-18)	✓	✗	✓	✓	78.0	80.0	76.0	78.0
- حذف تنظیم دقیق (Fine-Tuning)	✓	✓	✗	✓	88.5	89.0	87.0	88.0
- حذف زمان‌بندی نرخ یادگیری (LR Scheduler)	✓	✓	✓	✗	93.2	94.0	92.0	93.0

شکل .6 نتایج مطالعه حذف مؤلفه‌های مختلف مدل پیشنهادی.

۶-بحث

نتایج این مطالعه نشان داد که ترکیبResNet-18 ، PCAو LSTM می‌تواند چارچوبی مؤثر برای تشخیص بیماری‌های طیور مبتنی بر تصاویر مدفوع فراهم کند.

در این معماری، ResNet-18با استخراج ویژگی‌های عمیق و معنادار، اطلاعات بصری مورد نیاز برای تفکیک کلاس‌ها را فراهم می‌کند؛ سپس PCA با کاهش ابعاد ویژگی‌ها، مؤلفه‌های مهم‌تر را حفظ کرده و از پیچیدگی و افزونگی اطلاعات می‌کاهد. در نهایت، LSTMبا مدل‌سازی روابط میان ویژگی‌های منتخب، امکان استفاده مؤثرتر از نمایش فشرده‌شده داده‌ها را فراهم می‌سازد.

عملکرد کلی مدل، با دستیابی به دقت ۹۵/۹ درصد و مقادیر مطلوب معیارهای ارزیابی کلاس‌محور، نشان‌دهنده قابلیت مناسب این معماری در تفکیک چهار کلاس مورد مطالعه است.

یکی از نکات مهم این پژوهش، نقش مرحله PCA در کاهش ابعاد فضای ویژگی است. انتخاب مؤلفه‌ها با هدف حفظ حداقل ۹۵ درصد واریانس، امکان حذف بخش قابل توجهی از اطلاعات زائد و همبسته را بدون کاهش چشمگیر اطلاعات مفید فراهم کرد.

این کاهش ابعاد علاوه بر ساده‌تر کردن فرایند پردازش، می‌تواند در کاهش هزینه محاسباتی و حافظه مورد نیاز مدل مؤثر باشد. از این منظر، استفاده از PCA می‌تواند زمینه را برای توسعه نسخه‌های سبک‌تر مدل و استقرار آن در سامانه‌های Edge AI و تجهیزات دارای منابع محاسباتی محدود فراهم کند.

بررسی ماتریس درهم‌ریختگی نیز نشان داد که بخش عمده پیش‌بینی‌ها در قطر اصلی قرار گرفته‌اند که بیانگر عملکرد مناسب مدل در شناسایی کلاس‌های مورد مطالعه است. بااین‌حال، وجود برخی پیش‌بینی‌های نادرست میان کلاس‌ها نشان می‌دهد که تفکیک برخی بیماری‌ها صرفاً بر اساس ویژگی‌های ظاهری مدفوع می‌تواند چالش‌برانگیز باشد. شباهت ظاهری علائم، تغییرات شرایط نوری، کیفیت و وضوح تصاویر، تفاوت‌های بافتی و همچنین تغییرپذیری طبیعی نمونه‌ها می‌توانند از عوامل مؤثر بر این خطاها باشند. بنابراین، افزایش تنوع داده‌های آموزشی و استفاده از تصاویر ثبت‌شده در شرایط مختلف می‌تواند در بهبود قابلیت تفکیک کلاس‌های مشابه مؤثر باشد.

نتایج مطالعه حذف مؤلفه‌ها نیز اهمیت اجزای مختلف معماری پیشنهادی را تأیید کرد. مدل کامل با دقت ۹۵٫۹ درصد بهترین عملکرد را به دست آورد، درحالی‌که حذف Data Augmentation، Transfer Learning، Fine-Tuning و Learning Rate Scheduler به‌ترتیب موجب کاهش دقت به ۹۲٫۰، ۷۸٫۰، ۸۸٫۵ و ۹۳٫۲ درصد شد.

بیشترین افت عملکرد پس از حذف Transfer Learning مشاهده شد که نشان می‌دهد استفاده از نمایش‌های ویژگی ازپیش‌آموخته‌شده نقش مهمی در استخراج اطلاعات قابل تفکیک از مجموعه‌داده مورد مطالعه داشته است.

باوجود عملکرد مطلوب مدل، تعمیم نتایج به شرایط واقعی مرغداری نیازمند ارزیابی‌های بیشتر است. تصاویر جمع‌آوری‌شده در محیط واقعی ممکن است تحت تأثیر عواملی مانند شدت و جهت نور، زاویه تصویربرداری، فاصله دوربین، پس‌زمینه، کیفیت دوربین، سن و نژاد پرنده و شرایط محیطی قرار گیرند.

بنابراین، ارزیابی مدل بر روی مجموعه‌داده‌های مستقل و تصاویر حاصل از محیط‌های واقعی مرغداری می‌تواند معیار دقیق‌تری برای سنجش قابلیت تعمیم آن فراهم کند.

همچنین، مدل حاضر تنها از تصاویر RGB استفاده می‌کند و اطلاعات حاصل از منابع مکمل مانند تصاویر حرارتی، صوت و حسگرهای محیطی را در نظر نمی‌گیرد. در مطالعات آینده، ادغام این منابع اطلاعاتی می‌تواند به ایجاد سامانه‌های چندوجهی و افزایش قابلیت اطمینان تشخیص بیماری در شرایط واقعی کمک کند.

۷-نتیجه‌گیری

در این پژوهش، یک معماری ترکیبی مبتنی بر ResNet-18، PCA و LSTM برای تشخیص خودکار بیماری‌های طیور از تصاویر مدفوع ارائه و ارزیابی شد. نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی با دستیابی به دقت ۹۵٫۹ درصد و میانگینPrecision ، Recall و F1-Score به‌ترتیب ۹۴، ۹۳ و ۹۴ درصد، توانایی مناسبی در تفکیک چهار کلاس شامل مرغ سالم، نیوکاسل، سالمونلا و کوکسیدیوز دارد. این نتایج نشان می‌دهد که ترکیب استخراج ویژگی عمیق، کاهش ابعاد و مدل‌سازی روابط میان ویژگی‌ها می‌تواند رویکردی مؤثر برای تشخیص تصویری بیماری‌های طیور باشد.

از سوی دیگر، استفاده از PCA با حفظ بخش عمده واریانس ویژگی‌ها، امکان کاهش ابعاد و پیچیدگی محاسباتی را فراهم کرده است. بنابراین، معماری پیشنهادی علاوه بر عملکرد طبقه‌بندی مطلوب، می‌تواند ظرفیت مناسبی برای توسعه سامانه‌های تشخیص خودکار با منابع محاسباتی محدود و کاربردهای Edge AI داشته باشد. باوجود نتایج مطلوب، پیش از استفاده عملی از مدل در محیط‌های واقعی مرغداری، اعتبارسنجی آن بر روی داده‌های مستقل، متنوع و جمع‌آوری‌شده در شرایط واقعی ضروری است. در پژوهش‌های آینده می‌توان با بهره‌گیری از تصاویر RGB و حرارتی، داده‌های صوتی و اطلاعات حسگرهای محیطی، سامانه‌های چندوجهی دقیق‌تر و مقاوم‌تری توسعه داد.

منابع

[1] V. Shwetha, “Latest Trend and Challenges in Machine Learning– and Deep Learning–Based Computational Techniques in Poultry Health and Disease Management: A Review,” *Journal of Computer Networks and Communications*, 2024, Art. no. 8674250.

[2] S. J. Pan and Q. Yang, "A Survey on Transfer Learning," *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 22, no. 10, pp. 1345–1359, 2010.
[3] K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, "Deep Residual Learning for Image Recognition," in *Proc. IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778.
[4] J. Machuve et al., "Poultry Diseases Diagnostics Models Using Deep Learning," *Frontiers in Artificial Intelligence*, 2022.
[5] "Smartphone-Based Detection and Classification of Poultry Diseases from Chicken Fecal Images Using Deep Learning Techniques," 2023.
[6] "Leveraging the Potential of Convolutional Neural Networks in Poultry Farming: A 5-Year Overview," *World's Poultry Science Journal*, vol. 81, no. 1, 2025.
[7] I. T. Jolliffe and J. Cadima, "Principal Component Analysis: A Review and Recent Developments," *Philosophical Transactions of the Royal Society A*, vol. 374, no. 2065, 2016, Art. no. 20150202.
[8] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, "Long Short-Term Memory," *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, 1997.
[9] C. Shorten and T. M. Khoshgoftaar, "A Survey on Image Data Augmentation for Deep Learning," *Journal of Big Data*, vol. 6, Art. no. 60, 2019.
[10] "A Review on Computer Vision Systems in Monitoring of Poultry: A Welfare Perspective," *Artificial Intelligence in Agriculture*, vol. 4, pp. 184–208, 2020.
[11] "Detection of Leg Diseases Based on Improved YOLOv8," 2024.
[12] "Deep Learning Methods for Poultry Disease Prediction Using Images," 2025.
[13] "Deep Learning in Poultry Farming: YOLOv8–v11," 2025.
[14] "Development of an Intelligent Poultry Monitoring and Counting System Based on Edge Computing, AI and IoT," 2024.
[15] "Classification and Detection of Poultry Disease from Chicken Fecal Images Using Deep Learning Techniques," IEEE, 2025.

کنفرانس ملی فناوری‌های راهبردی در
مهندسی برق و مکانیک

National Conference on Strategic Technologies in Electrical and Mechanical Engineering

طراحی و بهینه‌سازی مدارهای مغناطیسی موتور جریان مستقیم هشت قطب بوسیله تغییر فاصله هوایی

رضا اشرفی

استادیار گروه مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نطنز

Email: reza.ashrafi@iau.ac.ir

چکیده

در این مقاله یک موتور جریان مستقیم هشت قطبی با تحریک مستقل جهت استفاده در صنعت طراحی می‌شود و سپس با شبیه‌سازی عملکرد موتور مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. چالش مهم در طراحی چنین موتوری که تعداد قطب بالا و در نتیجه سرعت موتور کم دارد، تداخل بین میدان‌های مغناطیسی در مدار مغناطیسی ماشین است. در این مقاله طراحی جامعی از این موتور بوسیله تحلیل عددی و شبیه‌سازی کامپیوتری انجام شده است. ابتدا ارزیابی به صورت تحلیل ریاضی صورت می‌گیرد و با محاسبه پارامترهای ارزیابی عملکرد موتور طراحی شده بیان خواهد شد. در ادامه با استفاده از پارامترهای بدست آمده از مرحله اول، توسط نرم افزار شبیه سازی ماکسول[1] میدان‌های مغناطیسی در موتور شبیه‌سازی می‌گردد. بر اساس نتایج بدست آمده پارامترهای موتور بهینه‌سازی و عملکرد موتور برای فواصل هوایی مختلف مورد بررسی قرار خواهد گرفت. عملکرد موتور در ولتاژ ۵۲۰ ولت و توان ۲۵۴ کیلو وات و سرعت نامی ۲۲۲ دور بر دقیقه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

واژه‌هاي كليدي

طراحی موتور جریان مستقیم، فوران، معادلات ماکسول، شبیه سازی.

[1] Maxwell

۱- مقدمه

موتورهای جریان مستقیم از دو قسمت اصلی تشکیل شده‌اند. الف) قسمت ساکن(استاتور) که بنام القاء کننده یا اندوکتور نیز شناخته می‌شود. این بخش که بر روی قسمت ساکن (قطب‌های اصلی و قطب‌های کمکی) قرار دارد، فوران مغناطیسی در هسته موتور ایجاد می‌نماید. ب) قسمت گردان (آرمیچر) که به نام القاء شونده (اندوئی) نیز گفته می‌شود، عمل تبدیل انرژی الکتریکی به انرژی مکانیکی در موتورها را انجام می‌دهد.(M.Markovic,P.Ragot,Y.Perriard, 2007) بین قسمت ساکن و گردان فاصله هوایی وجود دارد. موتورهای جریان مستقیم بدلیل کنترل سرعت دقیق و با محدوده وسیع، همچنین دارا بودن گشتاور زیاد، همیشه جایگاه خوبی در صنعت داشته‌اند. از این رو از این موتورها در صنایع دریایی، نظامی و فناوری‌های دفاعی استفاده زیادی می‌شود. (R.P. Praveen, M.H. Ravichandran, V.T. Sadasivan Achari, R. Jagathy, 2010)

اگر چه ماشین‌های الکتریکی جریان مستقیم را می‌توان به صورت موتور یا ژنراتور به‌کار برد، اما در حال حاضر تقریباً به طور منحصر به فردی به عنوان موتور مورد استفاده قرار می‌گیرند. موتورهای جریان مستقیم، موتورهای گردانی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می‌نمایند. در این موتورها انرژی الکتریکی به شکل ولتاژ و جریان مستقیم یا یکسویه ظاهر می‌گردد. (C.C.Hwang,J.J.Chang, 2000) از جمله مزیت‌های این موتورها: برتری گشتاور الکترومغناطیسی موتورهای جریان مستقیم در رقابت با موتورهای جریان متناوب با فرکانس متغیر، کنترل سرعت متغیر و دقیق همچنین بهره‌مندی از منبع تغذیه‌ی غیر ساکن مثل باتری اعتبار و محبوبیت موتورهای جریان مستقیم را در بسیاری از کاربردهای نظامی، شناورهای زیرسطحی، تانک‌های نظامی و صنعتی تحت تأثیر قرار داده است. (P.R.Upadhyay,K.R.Rajagopal, M, 2005)

هدف اصلی این مقاله طراحی یک موتور الکتریکی جریان مستقیم با مشخصات خاص جهت استفاده در صنعت و با راندمان بالا می‌باشد که قابلیت‌های آن از هر جهت با تکنولوژی روز دنیا رقابت کند. سرعت موتور طراحی شده بسته به نیاز صنعت و ۲۲۲ دور بر دقیقه انتخاب شده است تا بتواند بدون نیاز به گریبکس، موتور با راندمان بالا کار کند و همچنین توان موتور هم بسته به نیاز یکی از صنایع کشور بوده و در حد ۲۵۴ کیلو وات انتخاب شده است. ولتاژ نامی ۵۲۰ ولت انتخاب شده که این مقدار پس از بررسی‌های دقیق و موشکافانه‌ایی که در مورد موتورهای جریان مستقیم صورت گرفته، انتخاب شد.

تحقیقات با ارزشی در زمینه موتور جریان مستقیم صورت گرفته است اما اغلب تحقیقات انجام شده از روش‌های تحلیلی و شبیه‌سازی دینامیکی‌اش بوده و تحقیقات اندکی در مورد طراحی موتور جریان مستقیم با استفاده از روش‌های عددی انجام شده است.

در هیچ‌کدام از تحقیقات انجام شده همزمان به مسئله طراحی و بررسی تمامی رفتار موتور (گشتاور، سرعت، توان و راندمان) پرداخته نشده است. همچنین طراحی یک موتور جریان مستقیم با سرعت پایین و توان بالا، خود چالش‌هایی همچون تداخل میدانی حاصل از افزایش تعداد قطب را به همراه داشت که کار طراحی را بسیار دشوار می‌ساخت. برای این کار با استفاده از تجربیات گذشته و تکنیک‌های طراحی به این امر مهم رسیدیم که در نوع خود دارای نوآوری از لحاظ طراحی بود.

۲- روش تحلیل ریاضی

برخی معادلات اصلی برای طراحی موتور جریان مستقیم با تحریک مستقل با روابط (۱) الی (۲۰) آورده شده است. (W.A.Roshen, Y.C.Chen,P.Pillay, F.I.Al-Naemi,A.J.Moses, 2005)

$$D^2 L = \frac{Pe}{\pi^2 \times B \times \frac{N}{60} \times Be \times A} \qquad (۱)$$

$$I = \frac{Pout}{V.\eta} \qquad (۲)$$

$$0.5 \le \frac{D}{P.L} \le 0.7 \qquad (۳)$$

$$\tau = \frac{\pi \cdot D}{2P} \qquad (۴)$$

در روابط (۱) الی (٤) داریم:

D: قطر خارجی روتور، L: طول روتور (در ماشین‌های با سرعت زیاد، معمولاً طول روتور بزرگ و قطر آن کوچکتر انتخاب می‌گردد و در صورتی که دور ماشین پایین باشد طول روتور کوتاه و قطرش بزرگ انتخاب می‌گردد)، P_e: قدرت الکترومغناطیسی موتور، B: چگالی شار موتور (که بنا به کارکرد موتور، محدوده مختلفی دارد و در این موتور ۰٫۶ منظور شده است)، N: تعداد دور موتور در یک دقیقه، B_e: اندوکسیون در فاصله هوایی، A: بار گذاری الکتریکی موتور بر حسب آمپر- هادی بر متر، i: جریان نامی، P_{out}: توان نامی، V: ولتاژ نامی، η : راندمان (که در موتورهای جریان مستقیم معمولا ۸۸ درصد می‌باشد)، P: تعداد زوج قطب، τ : اندازه قوس گام قطبی است (که برابر با ۶۰۰ تا ۲۰۰ میلیمتر در نظر گرفته شده است).(Jafarboland, M, Sadati, N., Momeni, H., R., 2006)

$$Vmo = 2p\frac{V}{Nq} \qquad (۵)$$

$$YA = \frac{Ne \pm 1}{4} \qquad (۶)$$

$$Ra = \frac{P\theta.Nc.Lsp}{2.Scu.(2a)^2} \qquad (۷)$$

$$Dc = \frac{Nk.tc}{\pi} \qquad (۸)$$

در روابط (۵) الی (۸) داریم:


Vmo: اندازه ولتاژ بین دو تیغه، در هنگامی که روتور در حال چرخش و تیغه‌ها هم در حال چرخش می‌باشند، اختلاف ولتاژ بین این دو تیغه در زیر جاروبک‌ها باعث جرقه می‌شود. این اختلاف ولتاژ برای ماشین‌های بدون قطب کمکی ۶ تا ۵ ولت و برای ماشین‌های مجهز به قطب کمکی ۱۶ تا ۱۵ ولت و برای ماشین‌های با سیم‌پیچ تعدیل ۲۴ تا ۲۲ ولت مجاز می‌باشد.

Nq: تعداد حلقه‌های سری شده در هر راه موازی است. از حاصل تقسیم تعداد کل کلاف‌های آرمیچر بر عدد ۲ تعداد کل حلقه‌های آرمیچر بدست می‌آید و از حاصل تقسیم تعداد کل حلقه‌های آرمیچر بر ۲ (چون سیم بندی روتور موجی ساده است پس دو راه جریان وجود دارد) تعداد حلقه‌های سری شده در هر راه موازی بدست می‌آید.

YA: اندازه گام متوسط بر تعداد شیارها که باید عدد صحیحی باشد. یعنی حاصل را به عدد صحیح نزدیک به خودش گرد می‌نماییم.

Ne: تعداد شیارهای روتور، Ra: مقاومت سیم‌بندی آرمیچر، $P\theta$: در دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد برابر است با $0.022\Omega - mm^2 / m$ ، Nc: تعداد کل هادی‌های روتور، Lsp: طول یک حلقه سیم‌بندی آرمیچر بر حسب متر،

Scu: سطح مقطع خالص مس در شیار، این سطح مقطع یک راه جریان است، $2a$: تعداد راه موازی جریان است و در سیم‌بندی حلقوی برابر با تعداد قطب‌های اصلی می‌باشد. لازم به ذکر است برای سیم بندی روتور موتورهایی که جریان نامی بیشتر از ۵۰۰ آمپر دارند، از سیم بندی حلقوی و برای موتورهایی که جریان نامی کمتر از ۵۰۰ آمپر دارند از سیم‌بندی موجی استفاده می‌شود. (M. Moallem, B. Mirzaeian, O. A. Mohammed, C. Lucas, 2001) بنابراین در سیم‌بندی موجی حداکثر در هر راه جریان ۲۵۰ آمپر داریم. تعداد راه‌های جریان در سیم‌بندی حلقوی برابر با تعداد قطب‌های موتور است.(Jafarboland, M, Sadati, N., Momeni, H., R., 2006) سیم‌بندی حلقوی برای جریان دهی و سیم‌بندی موجی برای ولتاژ دهی بکار می‌رود. شکل (۱) نوع سیم‌بندی بکار رفته در موتور مذکور را نشان می‌دهد. Dc: قطر کلکتور استاندارد، Nk: تعداد تیغه‌های کلکتور، tc: مجموع عرض یک تیغه کلکتور و عایق آن است.



شکل ۱. مسیرهای موازی جریان برای سیم بندی موجی ساده

$$S = 3.ea\left[et - \left(2 \times i\right)\right] \quad (۹)$$

$$Zc = td + be + \left(et - tc\right)\left(\frac{D}{Dc}\right) \quad (۱۰)$$

$$Fa = \tau.In \quad (۱۱)$$

$$Spa = \frac{A}{Jpa} \quad (۱۲)$$

در روابط (۹) الی (۱۲) داریم:

S: سطح تماس مفید هر دسته جاروبک سه‌تایی، ea: طول جاروبک، et: عرض جاروبک، عایق بین دو تیغه بر حسب سانتیمتر، Zc: عرض قطب کمکی بر حسب میلیمتر، td: گام دندانه است که به مجموع عرض یک شیار و فاصله بین دو شیار گفته می‌شود. گام دندانه برابر با عرض پایه قطب کمکی است. be: عرض شیار، Fa: نیروی محرکه مغناطیسی یا آمپر دور ایجاد شده بوسیله آرمیچر در برابر زوج قطب، In: جریان نامی موتور، Spa: سطح مقطع سیم بکار رفته برای سیم‌پیچی تحریک قطب کمکی بر حسب میلیمتر مربع می‌باشد. Jpa : چگالی جریان در سیم پیچی قطب کمکی و برابر ۳٫۵ است.

$$TK = \frac{et - \left(tc - ec\right)}{Vc} \quad (۱۳)$$

$$Te = \frac{et + ec + \left(ns - 2\right)tc}{Vc} \quad (۱۴)$$

$$pr = \sum K\frac{h}{be} + \frac{\left(td - be\right)}{8\varepsilon 1.td} + 0.25 \quad (۱۵)$$

$$F = \frac{N.P}{60} \quad (۱۶)$$

در روابط (۱۳) الی (۱۶) داریم:

TK: زمان کموتاسیون برای یک کلاف بر حسب ثانیه، ec: عرض تیغه کلکتور، Vc: سرعت خطی می‌باشد. برای موتورهای با عرض تیغه کمتر از 5mm سرعت خطی کمتر از $30\frac{m}{s}$ (متر بر ثانیه) و برای موتورهای با عرض تیغه بیشتر از 5mm سرعت خطی بیشتر از $30\frac{m}{s}$ در نظر می‌گیریم. Te: زمان کموتاسیون برای هر شیار، ns: تعداد کلاف‌های متعلق به هر شیار و از حاصل تقسیم تعداد کل کلاف ها بر تعداد شیارها بدست می‌آید.

Pr: نیروی محرکه اندوکتیو هر کلاف، k: یک ثابت است و برای هادی‌ها $\frac{1}{3}$ و برای عایق‌ها بیرونی ۱ و برای عایق بین دو طبقه هادیهای شیار $\frac{1}{4}$ در نظر می‌گیریم. h: ارتفاع هادی، be: عرض هادی، ε: فاصله هوایی که بالای شیار و به منظور جا زدن گوه شار در نظر می‌گیرند. F: فرکانس موج نیروی محرکه در آرمیچر است.

$$Ea = k.\varphi.w \qquad (۱۷)$$

$$T = K.\varphi.Ia \qquad (۱۸)$$


$$airgap = \varepsilon \geq (0.6-1.5)B\frac{A}{Be} \qquad (۱۹)$$

$$Kc = \frac{td}{td - \frac{be^2}{5\varepsilon + be}} \qquad (۲۰)$$

در روابط (۱۷) الی (۲۰) داریم:

Ea: نیروی القاء شده دو سر آرمیچر، k: ثابت ماشین است، تعداد دور بر حسب رادیان بر ثانیه، T: گشتاور القایی موتور، $airgap$: فاصله هوایی زیر کفشک قطب کمکی، Kc: ضریب کارتر است.

مدار معادل یک موتور جریان مستقیم در شکل (2) آورده شده است.



شکل 2. مسیرهای موازی جریان برای سیم بندی موجی ساده

مدار آرمیچر شامل یک منبع ولتاژ ایده‌آل E_a و یک مقاومت R_a است. افت ولتاژ جاروبک توسط باتري V_b در خلاف جهت پخش جریان I_a در ماشین مدل‌سازي شده است.
مدار معادل میدان با یک مقاومت خارجي R_d (جهت کنترل مقدار جریان) و یک مقاومت داخلي R_f همراه با اندوکتانس L_f معادل سازي شده است .

می‌توان به علت کم بودن مقدار V_b از آن صرف‌نظر کرد یا در تلفات R_a محاسبه نمود . و نیز می‌توان مقدار R_d را همراه با R_f در نظر گرفت.(D. O'Shaughnessy, Speech Communications, 2000)

۳-پارامترهای استخراجی مدل

۳-۱- داده‌های مدل

پارامترهای اصلی یک موتور عبارتند از: قدرت مفید ، تعداد دور موتور و ولتاژ نامی. نکته دیگری که باز بدان باید توجه کرد موضوع کار ماشین در قدرتی بالاتر از قدرت نامی یا پایین‌تر از قدرت نامی می‌باشد که اگر در محاسبات ملاحظه و رعایت حالت اول را نماییم در اینصورت ابعاد ماشین بزرگتر و قیمت آن افزونتر خواهد شد. و چنانچه حالت دوم را در نظر بگیریم با ابعاد کوچکتری سر و کار خواهیم داشت که موتور محاسبه شده در این ابعاد وقتی با قدرت نامی معین کار نماید درجه گرمای موتور آنقدر افزایش خواهد یافت که از درجه حرارت نامی و قابل تحمل انواع عایق‌های بکار رفته فزونی گرفته و موجب سوختن آنها می‌گردد.

۳-۲- پارامترهای اصلی ابعاد

این پارامترها به ترتیب هندسی و الکتریکی می‌باشند.

الف) پارامترهای هندسی عبارتند از قطر و طول آرمیچر و استاتور مورد نظر می‌باشد. (P. M. T. Broersen and S. de Waele, 2005) یکی از مهم‌ترین پارامترهای تأثیر گذار در طراحی موتور جریان مستقیم، قطر خارجی روتور است. قطر خارجی روتور تأثیر گذار در سرعت خطی، اندازه قوس گام قطبی، تعداد هادی‌های روتور، تعداد شیارهای روتور، گام دندانه، محاسبه کلکتور، طول روتور، قطر متوسط طوقه و پارامترهای وابسته به این پارامترها می‌باشد. در بحث محاسبه طول و قطر روتور ملاحظات مکانیکی حائز اهمیت است. زیرا سرعت موتور مورد محاسبه همواره معلوم است لذا قطر انتخابی نباید موتور را به طرف نیروهای گریز از مرکز رهنمون سازد. بنابراین پس از محاسبه قطر موتور با استفاده از رابطه (۱) نوبت به محاسبه طول آن می‌رسد که از رابطه $0.5 \le \frac{D}{P.L} \le 0.7$ پیروی می‌کند. (C.C.Hwang,J.J.Chang2000) معمولاً برای موتورهای ۲ تا ۷۵ کیلو واتی، تعداد قطب اصلی ۲ و ٤ قطب و برای موتورهای بالاتر از ۲۵ کیلو وات قطب کمکی هم در نظر می‌گیریم. در موتور جریان مستقیم برای زمان‌هایی که خواسته باشیم از توانی بالاتر از توان نامی استفاده نماییم، نیروی عکس العمل آرمیچر بر موتور غلبه خواهد کرد و موتور بازده خوبی نخواهد داشت. بنابراین از قطب کمکی و سیم‌بندی تعدیل استفاده می‌نماییم.(D. He and H. Leung,, 2005)

ب) پارامترهای الکتریکی بسیار متعدد هستند که به ترتیب زیر می‌توانیم انتخاب نماییم.

اندوکسیون در فاصله هوایی، آمپر هادی بر متر یا الکتریکال لودینگ که با $A[ac/m]$ مشخص می‌شود، تعداد زوج قطب، توان موتور، چگالی جریان در هادی‌ها، اندوکسیون‌ها در قسمت‌های مختلف مدار فرومغناطیسی و نوع سیم‌بندی بکار رفته شده.

۳-۳- اندوکسیون در فاصله هوایی

مقدار اندوکسیون (Be) در فاصله هوایی یکی از پارامترهای اصلی در تعیین ابعاد موتور می‌باشد. زیرا اندازه نیروی محرکه الکتریکی برابر E=B.L.V است. اشباع آهن و منشعب شدن Be در خارج از فاصله هوایی در مدارهای مغناطیسی اندازه آنرا محدود می‌نماید. لذا عملاً مقدار Be از ۱ تا ۱٫۱ تسلا تجاوز نمی‌کند و مقدار ۱٫۱ تسلا در موتورهای بزرگ مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بعضی موارد بسیار اختصاصی می‌توان ۱٫۲ تا ۱٫۳ تسلا نیز انتخاب نمود. در مقابل بعضاً تا ۰٫۵ تسلا می‌توان پایین آمد. بطورکلی اندازه Be در مقادیر متوسط که در فاصله ۰٫۷ تا ۱٫۱ تسلا قرار می‌گیرد تطبیق داده شده است. در این مدل Be=0.8 تسلا در نظر گرفته شده است.

جدول۱- پارامترهای موتور جریان مستقیم

موتور	نوع ماشین
(kw)۲۵۴	توان نامی
(v)۵۲۰	ولتاژ نامی

۸	تعداد قطب اصلی
(r.p.m)۲۲۲	سرعت نامی
(c^o)۷۵	دمای کارکرد

جدول۲- پارامترهای روتور موتور جریان مستقیم

(mm)۵۲۲٫۳	قطر روتو
(mm)۱۷۷	قطر محور روتور
۹٤	تعداد شیار
(mm)۲	ارتفاع بالای شیار
۳	ارتفاه میانی شیار (جای گوه)
(mm)٤٤	ارتفاع کل شیار
(mm)۱۳	عرض کل شیار
(mm)۱۱	عرض موثر شیار
(mm)٦٫٤٥٤۹۱	عرض دندانه
(mm)۳٫۱۸۰۲۵	عرض پایین دندانه
(mm)٤۷۵	طول هسته روتور
(mm)۰٫۹۵	ضریب تورق هسته
فولاد	نوع ورق
دایره‌ایی	نوع باخور
۱٦	تعداد محفظه بادخور
(mm)۳۳	قطر داخلی بادخور
(mm)۳۳	قطر خارجی بادخور
(mm)۲۳۳	ارتفاع محفظه اول از روتور
(mm)۲۳۳	ارتفاع محفظه دوم از روتور

جدول۳- پارامترهای سیم‌بندی روتور موتور جریان مستقیم

موجی	نوع سیم‌بندی آرمیچر
٦	تعداد سیم‌پیچ در هر شیار
(mm)۵٫٦۵	عرض سیم‌پیچ
(mm)۰٫۵	عایق بین دو سیم‌پیچ
عمودی	نوع قرار گرفتن سیم‌پیچ

افقی	نوع قرار گرفتن سیم‌پیچ در شیار
۷۲۲(mm^2)	فضای شیارها

جدول۴- پارامترهای استاتور موتور جریان مستقیم

۱۷۸۳(mm)	قطر خارجی استاتور
۱۲۱(mm)	قطر طوقه
M19_24G	نوع ورق
۵۶۸(mm)	طول قطب
۰/۹۵	ضریب تورق
استیل	نوع ورق کفشک
نوع دوم با گوشه‌های زاویه‌ایی	نوع کفشک
۱۳(mm)	شعاع گوشه‌ایی کفشک اول
۱۳(mm)	شعاع گوشه‌ایی کفشک دوم
۲۰۶(mm)	ارتفاع هسته کفشک قطبی
۱۵۶/۲ (mm)	عرض هسته قطب

جدول۵- پارامترهای سیم‌بندی تعدیل موتور جریان مستقیم

۵	تعداد شیار سیم‌بندی تعدیل
۱	تعداد هادی هادی سیم‌بندی تعدیل هر شیار
(mm۱۲/۲)	طول سیم‌پیچ
۲(mm)	عرض سیم‌پیچ
۰/۵	تعداد راه‌های موازی شده

جدول۶- پارامترهای قطب‌های کمکی و سیم‌بندی موتور جریان مستقیم

۲۸/۳(mm)	عرض قطب کمکی
۱۹۸(mm)	ارتفاع قطب کمکی
۵۶۸(mm)	طول قطب کمکی
۱۳/۰۹(mm)	عرض کفشک قطب کمکی
۱۷(mm)	ارتفاع کفشک قطب کمکی
Steel 1008	نوع ورق
۱۶/۲(mm)	فاصله هوایی در زیر قطب کمکی

عایق کفشک قطب کمکی	۱(mm)
ضریب تورق	۰/۹۵
نوع قرار گرفتن تسمه	عمودی
عرض سیم‌پیچ	۲۲(mm)
طول سیم‌پیچ	٤(mm)


جدول۷- پارامترهای مواد به کار رفته و وزن اجزاء موتور جریان مستقیم

چگالی استاتور قطب با جنس استیل	۷۸۷۲(kg/m^3)
چگالی فریم استاتوربا جنس استیل	۷۸۷۲(kg/m^3)
چگالی قطب کمکی با جنس استیل	۷٦٥۰(kg/m^3)
وزن مسی آرمیچر	۱۷۸۷(kg)
وزن مس سیم‌بندی سری	٥٦۰(kg)
وزن مس سیم‌بندی تعدیل	۸٦(kg)
وزن مس قطب کمکی	۳۷۸(kg)
وزن هسته لوازم و اتصالات با جنس استیل	٦۷/٥(kg)
وزن قطب استاتور با جنس استیل	۱۲۲۲/٥(kg)
وزن فریم استاتور	۱۱۷۸(kg)
وزن قطب کمکی	۱٥۰۱(kg)
مجموع وزن خالص	٦۷۸۰(kg)


جدول۸- پارامترهای بهره برداری موتور جریان مستقیم در حالت نامی

پارامترهای بهره‌برداری در بار نامی	
جریان نامی	٥٥۱(A)
توان ورودی	۲۸٦/۸٦۳(kw)
توان خروجی	۲٥٤(kw)
راندمان	۸۸/۷(%)
سرعت نامی	۲۲۲(r.p.m)
گشتاور ماکزیمم	۱۰۹٤٤(N.m)

نرم افزار MAXWELL توانایی حل معادلات الکترومغناطیسی و معادلات دینامیکی، مکانیکی را دارد. از این نرم‌افزار برای طراحی و تحلیل مدل مورد نظر استفاده شده است. شکل (۳) مدل طرح پیشنهادی مقاله در فضای دو بعدی را نشان می‌دهد. این مدل موتور جریان مستقیم مذکور را با تمام متعلقاتش در این نرم افزار نمایش می‌دهد. به دلیل تقارن در موتور جریان مستقیم، نرم افزار مذکور طرح را بصورت نصف در شکل (۴) نمایش داده است. که این امر باعث می‌شود در مدت زمان کمتری به نتایج خواسته شده برسیم. شکل (۴) نمای سه بعدی موتور جریان مستقیم طراحی شده در نرم‌افزار ماکسول می‌باشد.



شکل ۳. مدل طرح پیشنهادی موتور جریان مستقیم در نمای ۲ بعدی



شکل۴. مدل طرح پیشنهادی موتور جریان مستقیم در نمای سه بعدی


۴. شبیه‌سازی، بهینه‌سازی و آزمایش موتور

در این قسمت با استفاده از پارامترهای جدول‌های (۱) الی (۸) در نرم‌افزار ماکسول که بر اساس آنالیز فوریه می‌باشد، طراحی و بهبودسازی شده است.


نرم‌افزار MAXWELL توانایی حل معادلات الکترومغناطیسی و معادلات دینامیکی، مکانیکی را دارد. از این نرم‌افزار برای طراحی و تحلیل مدل مورد نظر استفاده شده است. در این قسمت اندازه فاصله هوایی به روش اجزای محدود برای سه حالت بررسی شده است. کلیه شبیه‌سازی‌ها با استفاده از داده‌های جدول (۱) بدست آمده است.

حالت اول: اندازه فاصله هوایی ۹ میلیمتر

در این حالت موتو با اندازه فاصله هوایی ۹ میلیمتر طراحی شده است. با کاهش فاصله هوایی، افزایش شار بوجود خواهد آمد. شکل (۵) نمودار راندمان موتور را در این حالت نمایش می‌دهد و شکل (٦) نمودار سرعت بر حسب جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم را نمایش می‌دهد. با کاهش فاصله هوایی، راندمان موتور افزایش می‌یابد و این امر افزایش شار در موتور را به همراه دارد. لذا سرعت نامی کاهش پیدا می‌کند و به حوالی ۱۹۰ دور بر دقیقه می‌رسد که موتور با افت سرعت روبرو است.




شکل۵. نمودار راندمان بر حسب جریان آرمیچر




شکل۶. نمودار سرعت بر حسب جریان آرمیچر

حالت دوم: اندازه فاصله هوایی ۱۱ میلیمتر


در این حالت موتو با اندازه فاصله هوایی ۱۱ میلیمتر طراحی شده است. شکل (۷) نمودار سرعت موتور و شکل (۸) نمودار توان‌های خروجی و ورودی موتور را بر حسب جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم را نمایش می‌دهد. شکل (۹) و (۱۰) نمودارهای گشتاور و راندمان را نمایش می‌دهد. در تمامی نمودارهای در این قسمت، موتور در حالت نامی می‌باشد و عملکرد مناسبی را از خود نشان داده است.




شکل ۷. نمودار سرعت بر حسب جریان آرمیچر



شکل۸. نمودار توان بر حسب جریان آرمیچر




شکل۹. نمودار گشتاور بر حسب جریان آرمیچر




شکل ۱۰. نمودار راندمان بر حسب جریان آرمیچر

حالت سوم: اندازه فاصله هوایی ۱۳ میلیمتر

در این حالت موتور با اندازه فاصله هوایی ۱۳ میلیمتر طراحی شده است. با افزایش فاصله هوایی، کاهش شار بوجود خواهد آمد. شکل (۱۱) نمودار راندمان موتور را در این حالت نمایش می‌دهد و شکل (۱۲) نمودار سرعت بر حسب جریان آرمیچر موتور جریان مستقیم را نمایش می‌دهد. با افزایش فاصله هوایی، راندمان موتور کاهش می‌یابد و این امر کاهش شار در موتور را به همراه دارد. در این قسمت راندمان با افت ٤ درصدی روبرو می‌باشد و به ٨٤٫٦% رسیده است.



شکل ۱۱. نمودار راندمان بر حسب جریان آرمیچر



شکل ۱۲. نمودار سرعت بر حسب جریان آرمیچر

۵. نتیجه‌گیری

در طراحی موتورهای الکتریکی می‌بایست مسائل و محدودیت‌های الکترومغناطیسی، حرارتی و مکانیکی را مورد توجه قرار داد. بنابراین رسیدن به یک طرحی قابل قبول مستلزم تکرارهای محاسباتی زیادی است. استفاده از نرم‌افزارها و کامپیوترهای جدید همچنین بهره‌گیری از روش محاسباتی پیشرفته این امکان را بوجود می‌آورد که بتوان رفتار ماشین را به دقت مدل کرد و طرح‌های جدید را به‌سرعت ارزیابی کرد. موتورهای جریان مستقیم دارای عملکرد خوبی بر حسب گشتاور و همچنین دارای رنج کنترل سرعت دقیق و وسیعی هستند. در این مقاله و در ابتدا یک موتور الکتریکی جریان مستقیم جهت استفاده در صنعت، به روش تحلیل عددی طراحی شد و سپس پارامترهای بهینه یافته‌اش طی هشت جدول آورده شد. سپس در فضای دو بعدی و سه بعدی نرم‌افزار ماکسول طراحی شد و در آخر به بهینه‌سازی راندمان بوسیله مقادیر مختلف فاصله هوایی پرداخته شده است.
از نتایج حاصل از شبیه‌سازی موتور جریان مستقیم مشخص است که کاهش اندازه فاصله هوایی منجر به افت سرعت در مقادیر نامی موتور می‌گردد. و با افزایش اندازه فاصله هوایی، موتور با افت راندمان روبرو می‌باشد. از شبیه‌سازی موتور در حالت بار کامل مشخص است که انتخاب بهینه اندازه فاصله هوایی نقش مهمی در افزایش راندمان خواهد داشت.

منابع

M.Markovic,P.Ragot,Y.Perriard, “DesignoptimizationofaBLDCmotor:acomparative analysis”,in Proceeding sof the IEEE International ElectricMachines and Drives Conference,pp.1520-1523,Turkey, 2007.
M. Rezaie “Design and modeling of a two armature direct current electric motor for increased power and efficiency operation in variable speed applications” in the 10th international Energy conference held on 26-27 august 2014, Tehran-iran.
M. Rezaie “Design, analysis and study effect of the armature slot model and appropriateness of the slot size in optimizing the efficiency and magnetic design of Dc motor” in the 4th international emerging trends in energy conservation conference held on 18-19 february 2015, University Tehran-iran.
R.P. Praveen, M.H. Ravichandran, V.T. Sadasivan Achari, R. Jagathy," Design and analysis of zero cogging Brushless DC motor for spacecraft applications", Electrical Engineering/Electronics Computer Conference, Vol. 21, pp. 254-258, 21-22 May 2010.
D. Shak, N.A.A. Manap, M.S. Ahmad, M.R. Arshad, "Electrically actuated thrusters for autonomous underwater vehicle", Advanced Motion Control, 11th IEEE Int. Workshop, Vol. 32, pp. 619- 624, 21-24March2010.
C.C.Hwang,J.J.Chang, “Design and analysis of ahigh power density and high efficiency permanent magnet DC motor”,Journal of Magnetism and Magnetic Materials vol.209, pp.234–236, 2000.
P.R.Upadhyay,K.R.Rajagopal, “Genetical gorithm based design optimization of a permanent magnet brushless DC motor”,Journal of Applied Physics, vol.97, no.10, 2005.
W.A.Roshen,“Magnetic losses for non-sinusoidal wave forms foundin AC motors”, inProceedingsoftheIEEETransactionsonPowerElectronics vol. 21 no.4pp.1138–1141, 2006.
Y.C.Chen,P.Pillay, “An improved formula for Lamination core loss calculationsin machines operating with high frequency and high flux density excitation”, in Proceedings of the IEEE Conference on the Industry Application ,pp.759–766,Pittsburgh, 2002.
F.I.Al-Naemi,A.J.Moses, “FEM modeling of rotor losses in PM motors,Journal of Magnetism and Magnetic Materials, vol.304, pp.794–797, 2006.
J. Tal and S. Kahne,“Control and Component Selection for Incremental Motion Systems”,in Proceedings of the Automatics,Pergamon Press, vol. 9, pp. 501-507, 1973.
M.J. Provost, “The more electric aero-engine: a general overview from anengine manufacturer”, in Proceedings of the IEEEConference onPEMD, No. 487, pp. 246-251, 2002.

Jafarboland, M, Sadati, N., Momeni, H., R., "Robust Tracking Control of Attitude Satellite with Using New SMC and EKF for Large Maneuvers," IEEE Aerospace Conference, Big Sky, Montana, USA, March 4-11, 2006.
M. Moallem, B. Mirzaeian, O. A. Mohammed, C. Lucas, "Multi-objective genetic-fuzzy optimal design of PI controller in the indirect field oriented control of an induction motor," IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 37, Issue 5, Part 1, 3608 – 3612, Sept. 2001.
Jafarboland, M, Sadati, N., Momeni, H., R., "Robust Tracking Control of Attitude Satellite with Using New SMC and EKF for Large Maneuvers," IEEE Aerospace Conference, Big Sky, Montana, USA, March 4-11, 2006.
D. O'Shaughnessy, Speech Communications: Human and Machine, IEEE Press, NY, second ed., 2000.
P. M. T. Broersen and S. de Waele, "Automatic identification of timeseries models from long autoregressive models," IEEE Trans. Instrum. Meas., vol. 54, no. 5, pp. 1862–1868, Oct. 2005.
D. He and H. Leung, "Semi-blind identification of ARMA systems using a dynamic-based approach," IEEE Trans. Circuits Syst. I, vol. 52, no. 1, pp. 179–190, Jan. 2005.



۲۵ و ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۵ | تنکابن، دانشگاه آیندگان